



Informatica®
10.4.0

Referencia de mensaje

© Copyright Informatica LLC 1998, 2020

Este software y la documentación se proporcionan exclusivamente en virtud de un acuerdo de licencia independiente que contiene restricciones de uso y divulgación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o manera (electrónica, fotocopia, grabación o mediante otros métodos) sin el consentimiento previo de Informatica LLC.

Informatica, el logotipo de Informatica y PowerExchange son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en los Estados Unidos y en muchas otras jurisdicciones de todo el mundo. La lista actual de marcas comerciales de Informatica está disponible en Internet en <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Otros nombres de productos y empresas pueden ser nombres o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Las bases de datos, el software y los programas de DERECHOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, y la documentación e información técnica relacionadas entregadas a los clientes del Gobierno de los Estados Unidos constituyen "software informático comercial" o "datos técnicos comerciales" de acuerdo con el Reglamento de Adquisición Federal y las regulaciones complementarias específicas del organismo que correspondan. Como tales, el uso, la duplicación, la divulgación, la modificación y la adaptación están sujetos a las restricciones y los términos de licencia establecidos en el contrato gubernamental aplicable, y hasta donde sea aplicable en función de los términos del contrato gubernamental, a los derechos adicionales establecidos en FAR 52.227-19, Licencia de Software Informático Comercial.

Hay fragmentos de este software y/o documentación que están sujetas a copyright perteneciente a terceros, incluido, entre otros: Copyright DataDirect Technologies. Todos los derechos reservados. Copyright © Sun Microsystems. Todos los derechos reservados. Copyright © RSA Security Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Ordinal Technology Corp. Todos los derechos reservados. Copyright © Aandacht c.v. Todos los derechos reservados. Copyright Genivia, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Isomorphic Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Intalio. Todos los derechos reservados. Copyright © Oracle. Todos los derechos reservados. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Copyright © DataArt, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © ComponentSource. Todos los derechos reservados. Copyright © Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Rogue Wave Software, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Teradata Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Yahoo! Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Todos los derechos reservados. Copyright © Thinkmap, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Clearpace Software Limited. Todos los derechos reservados. Copyright © Information Builders, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Edifecs, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright Cleo Communications, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Todos los derechos reservados. Copyright © ej-technologies GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Jaspersoft Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © International Business Machines Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © yWorks GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Lucent Technologies. Todos los derechos reservados. Copyright © University of Toronto. Todos los derechos reservados. Copyright © Daniel Veillard. Todos los derechos reservados. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Todos los derechos reservados. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright © LogiXML, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Todos los derechos reservados. Copyright © Red Hat, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Todos los derechos reservados. Copyright © EMC Corporation. Todos los derechos reservados. Copyright © Flexera Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Jinfonet Software. Todos los derechos reservados. Copyright © Apple Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Telerik Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © BEA Systems. Todos los derechos reservados. Copyright © PDFlib GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Todos los derechos reservados. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Todos los derechos reservados. Copyright © Ricebridge. Todos los derechos reservados. Copyright © Sencha, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Scalable Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © jQWidgets. Todos los derechos reservados. Copyright © Tableau Software, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © MaxMind, Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © TMate Software s.r.o. Todos los derechos reservados. Copyright © MapR Technologies Inc. Todos los derechos reservados. Copyright © Amazon Corporate LLC. Todos los derechos reservados. Copyright © Highsoft. Todos los derechos reservados. Copyright © Python Software Foundation. Todos los derechos reservados. Copyright © BeOpen.com. Todos los derechos reservados. Copyright © CNRI. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por la Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) y/u otro software protegido por varias versiones de la licencia Apache License ("Licencia"). Puede obtener una copia de estas licencias en <http://www.apache.org/licenses/>. A menos que las leyes aplicables lo requieran o se haya acordado por escrito, el software distribuido bajo estas licencias se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sea expresas o implícitas. Consulte las licencias del idioma específico para conocer los permisos y las limitaciones que rigen según las licencias.

Este producto incluye software desarrollado por Mozilla (<http://www.mozilla.org/>), copyright del software de The JBoss Group, LLC, todos los derechos reservados; copyright del software © 1999-2006 de Bruno Lowagie y Paulo Soares y otro software protegido por licencia por el acuerdo GNU Lesser General Public License Agreement, que se puede encontrar en la dirección <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>. Los materiales se facilitan gratuitamente por parte de Informatica, "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de adecuación para un propósito determinado y de validez para el comercio.

El producto incluye software ACE(TM) y TAO(TM) con copyright de Douglas C. Schmidt y su grupo de investigación de la Washington University, University of California, Irvine y Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006, todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por el OpenSSL Project para uso en el OpenSSL Toolkit (copyright The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados) y la redistribución de este software está sujeta a los términos especificados en <http://www.openssl.org> y <http://www.openssl.org/source/license.html>.

Este producto incluye software Curl con Copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>. La autorización para utilizar, copiar, modificar y distribuir este software para cualquier propósito con o sin tasas se concede por el presente, siempre que el aviso de copyright anterior y este aviso de permiso aparezcan en todas las copias.

El producto incluye copyright de software 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.dom4j.org/license.html>.

Este producto incluye copyright de software © 1996-2006 Per Bothner. Todos los derechos reservados. Su derecho a utilizar estos materiales está establecido en la licencia que puede encontrarse en la dirección <http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>.

Este producto incluye software OSSP UUID con Copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland. Los permisos y las limitaciones relativas a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>.

Este producto incluye software desarrollado por Boost (<http://www.boost.org/>) o protegido por la licencia de software de Boost. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

Este producto incluye copyright de software © 1997-2007 University of Cambridge. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://www.pcre.org/license.txt>.

Este producto incluye copyright de software © 2007 The Eclipse Foundation. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos especificados en <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> y <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>.

Este producto incluye software protegido por licencia según los términos que aparecen en <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqllLicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/licence.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html, <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licence.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, http://www.php.net/license/3_01.txt, <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneier.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsom.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>, <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>, <https://aws.amazon.com/asl/>, <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>, <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>, <https://github.com/documentcloud/underscore-contrib/blob/master/LICENSE> y <https://github.com/apache/hbase/blob/master/LICENSE.txt>.

Este producto incluye software desarrollado por la Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), la Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), la Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), la Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, la BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), la nueva BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), la MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), la Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) y la Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Este producto incluye copyright de software © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativos a este software están sujetos a los términos disponibles en la dirección <http://xstream.codehaus.org/licence.html>. Este producto incluye software desarrollado por Indiana University Extreme! Lab. Para obtener más información, visite <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Este producto incluye software Copyright © 2013 Frank Balluffi y Markus Moeller. Todos los derechos reservados. Los permisos y las limitaciones relativas a este software están sujetos a los términos de la licencia MIT.

Consulte las patentes en <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Informatica LLC proporciona esta documentación "tal cual" sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de no incumplimiento, de adecuación para un propósito determinado y de validez para el comercio. Informatica LLC no garantiza que este software o esta documentación estén libres de errores. La información proporcionada en este software o en esta documentación puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información de este software y esta documentación está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

AVISOS

Este producto de Informatica (el "Software") incluye ciertos controladores (los "Controladores DataDirect") de DataDirect Technologies, una empresa operativa de Progress Software Corporation ("DataDirect") que están sujetos a los términos y condiciones siguientes:

1. LOS CONTROLADORES DATADIRECT SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO Y DE VALIDEZ PARA EL COMERCIO.
2. EN NINGÚN CASO DATADIRECT NI SUS PROVEEDORES DE TERCEROS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL USUARIO FINAL POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL, CONSECUENTE, NI DE NINGÚN OTRO TIPO, RESULTANTE DEL USO DE LOS CONTROLADORES ODBC, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE HA AVISADO O NO DE LOS POSIBLES DAÑOS POR ADELANTADO. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A TODAS LAS DEMANDAS JUDICIALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, AQUELLAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTIVA, TERGIVERSACIÓN Y OTROS AGRAVIOS.

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en esta documentación, escríbanos a infa_documentation@informatica.com para notificarnoslo.

Los productos de Informatica gozan de garantía en función de los términos y condiciones de los acuerdos conforme a los cuales se proporcionen. INFORMATICA PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE NO INCUMPLIMIENTO.

Fecha de publicación: 2020-02-10

Tabla de contenido

Prefacio	9
Recursos de Informatica	9
Informatica Network.	9
Base de conocimiento de Informatica.	9
Documentación de Informatica	9
Matrices de disponibilidad de producto de Informatica.	10
Informatica Velocity.	10
Catálogo de soluciones de Informatica.	10
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica.	10
 Capítulo 1: Mensajes del cliente.....	11
Mensajes de PowerExchange para JMS.	11
Mensajes de PowerExchange para Netezza	14
Mensajes de PowerExchange para PeopleSoft	15
Mensajes de PowerExchange para Salesforce.com	18
Mensajes de PowerExchange para SAP NetWeaver.	19
Importación de definiciones de origen.	20
Cómo validar la condición del filtro.	20
Cómo validar la condición de unión.	21
Cómo validar funciones SAP.	22
Creación de variables de programa ABAP.	22
Limpieza de programas ABAP.	23
Generación e instalación de programas ABAP.	23
Cómo validar asignaciones SAP.	26
Importación y exportación de asignaciones SAP.	26
Cómo trabajar con IDocs usando ALE.	28
Mensajes de migración de datos.	29
Mensajes de integración con contenido comercial.	30
Mensajes de PowerExchange para SAP NetWeaver BI.	31
Mensajes de PowerExchange para TIBCO.	32
Mensajes de PowerExchange para webMethods.	35
Mensajes de PowerExchange para Web Services.	36
Mensajes de PowerExchange para WebSphere MQ.	38
Mensajes XML.	39
 Capítulo 2: Mensajes del administrador de Informatica.....	42
Mensajes del administrador de Informatica.	42
 Capítulo 3: Códigos de mensajes A.....	46
Mensajes ADV.	46

Mensajes ALERT.	46
Mensajes ATHR.	47
Mensajes AUTH.	50
Mensajes AUTHEN.	54
Capítulo 4: Códigos de mensajes B.	56
Mensajes BAPI.	56
Mensajes BR.	59
Mensajes BTree.	61
Mensajes BW.	63
Capítulo 5: Códigos de mensajes C.	66
Mensajes CFG.	66
Mensajes CMD.	75
Mensajes CMN.	76
Mensajes CNX.	113
Mensajes CONF.	113
Mensajes CSE.	114
Mensajes CTSDK.	115
Capítulo 6: Códigos de mensajes D.	116
Mensajes DBGR.	116
Mensajes DMI.	121
Mensajes DOM.	124
Mensajes DS.	126
Mensajes DSP.	127
Capítulo 7: Códigos de mensaje E.	128
Mensajes EB.	128
Mensajes EP.	132
Mensajes EB.	144
Mensajes EXP.	144
Mensajes EXPFN.	152
Capítulo 8: Códigos de mensaje F.	153
Mensajes FEXP.	153
Mensajes FR.	155
Mensajes FTP.	163
Capítulo 9: Códigos de mensaje H.	171
Mensajes HIER.	171

Capítulo 10: Códigos de mensaje I.....	174
Mensajes IDM.	174
Mensajes IDOC.	179
Capítulo 11: Códigos de mensaje J.....	192
Mensajes JDE.	192
Mensajes JMS.	198
Mensajes JSDK.	208
Mensajes JTX.	209
Capítulo 12: Códigos de mensaje L.....	216
Mensajes LB.	216
Mensajes LDAP.	217
Mensajes LDBG.	221
Mensajes LGS.	223
Mensajes LIC.	226
Mensajes LM.	231
Mensajes LMTGT.	247
Mensajes de Lotus Notes.	249
Capítulo 13: Códigos de mensaje M.....	251
Mensajes MBC_EXCL.	251
Mensajes MDAdapter.	253
Mensajes MDO.	254
Mensajes MMS.	257
Mensajes MPSVCCMN.	257
Mensajes MQ.	257
Mensajes MSRdr.	267
Capítulo 14: Códigos de mensaje N.....	270
Mensajes NODE.	270
Mensajes NTSERV.	270
Mensajes NZRDR.	278
Mensajes NZWRT.	280
Capítulo 15: Códigos de mensaje O.....	282
Mensajes OBJM.	282
Mensajes ODL.	283
Mensajes OPT.	287
Capítulo 16: Códigos de mensaje P.....	298
Mensajes del analizador.	298

Mensajes PCCL.	299
Mensajes PCSF.	302
Mensajes PETL.	319
Mensajes PMF.	322
Mensajes PMJVM.	325
Mensajes PR.	325
Mensajes PWX.	331
Mensajes PWXCMD.	333
Mensajes PWXLog.	336
Mensajes PWXNative.	337
Mensajes PWXPC.	338

Capítulo 17: Códigos de mensaje R..... 339

Mensajes REGEX.	339
Mensajes REP.	340
Mensajes REP_CORE.	398
Mensajes RFC.	399
Mensajes RR.	401
Mensajes RS.	403

Capítulo 18: Códigos de mensaje S..... 406

Mensajes SAPUTIL.	406
Mensajes SDKC.	407
Mensajes SDKS.	407
Mensajes SDKXML.	408
Mensajes SF.	409
Mensajes SFDC.	415
Mensajes SM.	418
Mensajes SORT.	422
Mensajes SPC.	425
Mensajes SQL.	426
Mensajes SR.	429

Capítulo 19: Códigos de mensaje T..... 436

Mensajes TE.	436
Mensajes TIB.	438
Mensajes TM.	453
Mensajes TPTRD.	465
Mensajes TPTWR.	473
Mensajes TT.	487

Capítulo 20: Códigos de mensaje U..... 496

Mensajes UDT.	496
-----------------------	-----

Mensajes UM.	500
Capítulo 21: Códigos de mensaje V.....	508
Mensajes VAR.	508
Capítulo 22: Códigos de mensaje W.....	515
Mensajes WEBM.	515
Mensajes WRT.	518
Mensajes WSC.	541
Mensajes WSH.	544
Mensajes WSP.	553
Capítulo 23: Códigos de mensaje X.....	560
Mensajes XMLR.	560
Mensajes XMLW.	561

Prefacio

Consulte la *Referencia de mensajes de Informatica®* para comprender los errores en tiempo de ejecución que se ven en los registros y aprenda qué acciones puede llevar a cabo en función de cada error. Los mensajes de error de esta referencia se agrupan por código de mensaje.

Recursos de Informatica

Informatica proporciona una variedad de recursos de productos a través de Informatica Network y otros portales en línea. Use los recursos para sacar el mayor provecho de los productos y las soluciones de Informatica y aprender de otros expertos en la materia y usuarios de Informatica.

Informatica Network

Informatica Network es la puerta de entrada a muchos recursos, entre ellos, la base de conocimientos de Informatica y el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Para entrar en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com>.

Como miembro de Informatica Network, tiene las siguientes opciones:

- Buscar recursos de productos en la base de conocimientos
- Ver la información de disponibilidad del producto
- Crear y revisar casos de soporte
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus pares

Base de conocimiento de Informatica

Use la base de conocimientos de Informatica para encontrar recursos de productos como artículos prácticos, procedimientos recomendados, tutoriales de video y respuestas a preguntas frecuentes.

Para buscar en la base de conocimiento, visite <https://search.informatica.com>. Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, póngase en contacto con el equipo de la base de conocimiento de Informatica en KB_Feedback@informatica.com.

Documentación de Informatica

Use el portal de documentación de Informatica para recorrer una extensa biblioteca de documentación para las versiones de productos actuales y recientes. Para recorrer el portal de documentación, visite <https://docs.informatica.com>.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas acerca de la documentación de los productos, póngase en contacto con el equipo de la documentación de Informatica en infa_documentation@informatica.com.

Matrices de disponibilidad de producto de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de orígenes y destinos de datos admitidos por la versión de un producto. Puede recorrer las PAM de Informatica en <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity es una colección de consejos y procedimientos recomendados desarrollados por los servicios profesionales de Informatica que se basan en experiencias reales de cientos de proyectos de administración de datos. Informatica Velocity representa el conocimiento colectivo de los consultores de Informatica que trabajan con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y dar mantenimiento a soluciones de administración de datos exitosas.

Puede encontrar recursos de Informatica Velocity en <http://velocity.informatica.com>. Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, póngase en contacto con los servicios profesionales de Informatica en ips@informatica.com.

Catálogo de soluciones de Informatica

El catálogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplíen o mejoren sus implementaciones de Informatica. Aproveche cualquiera de los cientos de soluciones de socios y desarrolladores de Informatica que se encuentran en el catálogo para mejorar su productividad y acelerar la implementación de los proyectos. Puede encontrar el catálogo de soluciones de Informatica en <https://marketplace.informatica.com>.

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través del Informatica Network.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de soporte en línea en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com> y seleccione la opción eSupport.

CAPÍTULO 1

Mensajes del cliente

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes de PowerExchange para JMS, 11](#)
- [Mensajes de PowerExchange para Netezza , 14](#)
- [Mensajes de PowerExchange para PeopleSoft , 15](#)
- [Mensajes de PowerExchange para Salesforce.com , 18](#)
- [Mensajes de PowerExchange para SAP NetWeaver, 19](#)
- [Mensajes de PowerExchange para SAP NetWeaver BI, 31](#)
- [Mensajes de PowerExchange para TIBCO, 32](#)
- [Mensajes de PowerExchange para webMethods, 35](#)
- [Mensajes de PowerExchange para Web Services, 36](#)
- [Mensajes de PowerExchange para WebSphere MQ, 38](#)
- [Mensajes XML, 39](#)

Mensajes de PowerExchange para JMS

El tipo de datos asignado al campo <nombre de campo> no es válido.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. El tipo de datos para el campo especificado en el archivo XML, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El campo <nombre de campo> no es válido porque el campo de origen JMS no permite "NOTNULL".

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen JMS. El campo especificado en el archivo XML, sin embargo, se ha establecido en No nulo. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un archivo XML nuevo. No edite el archivo XML antes de importarlo.

Falta el campo de encabezado <nombre de campo>.

Explicación:	Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen JMS. No obstante, intentó importar un archivo XML que representa un destino JMS.
Respuesta del usuario:	Si un archivo XML representa una definición de origen JMS, debe importarlo como una definición de origen JMS.
Explicación:	Quería importar un objeto de repositorio que representa una definición de destino JMS desde un archivo XML. No obstante, intentó importar un archivo XML que representa un origen JMS.
Respuesta del usuario:	Si un archivo XML representa una definición de destino JMS, debe importarlo como una definición de destino JMS.
Explicación:	Falta un campo de encabezado. Puede que el archivo XML se haya modificado.
Respuesta del usuario:	Importe el objeto de repositorio desde un archivo XML nuevo. No edite el archivo XML antes de importarlo.

El nombre del campo del cuerpo JMS no es válido.

Explicación:	Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. El nombre del campo del cuerpo JMS, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.
Respuesta del usuario:	Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El valor del campo de la propiedad JMS no es válido.

Explicación:	Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. El valor del campo de la propiedad JMS, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.
Respuesta del usuario:	Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

Falta el campo del cuerpo de mensaje.

Explicación:	Ha querido importar un objeto de repositorio que representa un origen JMS o una definición de destino en formato de mensaje Bytes, mensaje Text o mensaje Map desde un archivo XML. Sin embargo, el archivo XML no contiene ningún campo de cuerpo. Es posible que se haya modificado el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Importe el objeto de repositorio desde un archivo XML nuevo. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto contiene un tipo de cuerpo de mensaje no válido.

Explicación:	Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. El archivo XML contiene, sin embargo, un tipo de cuerpo de mensaje no válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.
Respuesta del usuario:	Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto tiene una categoría de campo no válida <categoría>.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. En el archivo XML hay, sin embargo, una categoría no válida para un campo de mensaje. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto tiene un campo de encabezado no válido.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. El archivo XML contiene, sin embargo, un campo de encabezado no válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto tiene un valor de asignación no válido para el campo de encabezado.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. El archivo XML contiene, sin embargo, un valor de asignación no válido para el campo de encabezado. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto es un mensaje de bytes, pero el nombre del campo del cuerpo no es válido.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS en un formato de mensaje de bytes. El nombre del campo del cuerpo en el archivo XML, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto es un mensaje de bytes, pero el tipo de datos para el campo del cuerpo no es válido.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS en un formato de mensaje de bytes. El tipo de datos para el campo del cuerpo en el archivo XML, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto es un mensaje de texto, pero el nombre del campo del cuerpo no es válido.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS en un formato de mensaje de texto. El nombre del campo del cuerpo en el archivo XML, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El objeto es un mensaje de texto, pero el tipo de datos para el campo del cuerpo no es válido.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS en un formato de mensaje de texto. El tipo de datos para el campo del cuerpo en el archivo XML, sin embargo, no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

La precisión no es válida.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino JMS. La precisión para un campo, sin embargo, no es válida. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

Se ha producido un error desconocido.

Explicación: Designer ha detectado un error desconocido. Es posible que el servicio de repositorio no se esté ejecutando.

Respuesta del usuario: Asegúrese de que el servicio de repositorio se esté ejecutando. En caso necesario, inicie el servicio de repositorio.

Explicación: Es posible que el repositorio contenga incoherencias.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Mensajes de PowerExchange para Netezza

Error al abrir el administrador de origen de datos de ODBC.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

No se pudo agregar el elemento de menú Importar origen Netezza.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

No se pudo agregar el elemento de menú Importar destino Netezza.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

No se pudo iniciar una sesión en la base de datos.

Explicación: El nombre de usuario, la contraseña o la entrada DSN no son válidos.

Respuesta del usuario: Indique un nombre de usuario y contraseña válidos y compruebe que la entrada DSN sea válida.

No se ha encontrado ningún enlace de salida ni de entrada para el enlace de salida.

Explicación: La asignación no es válida.

Respuesta del usuario: Proporcione un enlace de salida, como mínimo, para el calificador de origen o proporcione enlaces de entrada para todos los enlaces de salida.

Mensajes de PowerExchange para PeopleSoft

Calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación>: Error en la preparación de la consulta para la extracción de datos de fecha efectivos.

Explicación: Ha definido este calificador de origen de aplicación para extraer las filas actuales de un registro obsoleto efectivo que no tiene definidas claves principales ni de PeopleSoft.

Respuesta del usuario: Vuelva a importar y reemplazar el registro de PeopleSoft o defina una clave principal o de PeopleSoft en el analizador de origen.

Explicación: Ha especificado un orden de unión de fecha efectiva en este calificador de origen de aplicación y al menos uno de los registros obsoletos efectivos no tiene definidas claves principales ni de PeopleSoft.

Respuesta del usuario: Vuelva a importar y reemplazar el registro de PeopleSoft o defina una clave principal o de PeopleSoft en el analizador de origen.

El calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de la aplicación> tiene un orden de unión de extracto de fecha efectiva con nombres de origen no válidos.

Explicación: En el campo orden de unión de fecha efectiva, ha escrito un nombre de registro de PeopleSoft que no está conectado con el calificador de origen de aplicación.

Respuesta del usuario: Edite el campo orden de unión de fecha efectiva de modo que cada registro de nombre de PeopleSoft esté escrito correctamente. Los nombres de registro que ha introducido en el campo orden de unión de fecha efectiva deben coincidir con los registros asociados con el calificador de origen de aplicación. Separe cada nombre de registro con una coma.

El calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación> tiene una fecha de extracción no válida.

Explicación: Ha introducido la fecha de extracción en un formato de fecha incorrecto.

Respuesta del usuario: Introduzca la fecha de extracción en el formato siguiente: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.

El calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación> tiene más de un árbol adjunto.

Explicación:	El calificador de origen de aplicación enumerado está asociado o conectado a más de una definición de origen de árbol de PeopleSoft importado. Sólo puede asociar o conectar una definición de origen de árbol importado a un origen de aplicación único.
Respuesta del usuario:	Desconecte una de las definiciones de origen del árbol del calificador de origen de aplicación. O bien, elimine una de las definiciones de origen de árbol asociadas. Para utilizar más de un árbol en una asignación única, cree un calificador de origen de aplicación para cada árbol que desee utilizar. Utilice una transformación de unión para unir los dos árboles relacionados.

El calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación> tiene un puerto proyectado sin enlace de entrada.

Explicación:	El calificador de origen de aplicación enumerado tiene un puerto de salida conectado y el puerto de entrada correspondiente no está conectado.
Respuesta del usuario:	Conecte el puerto de entrada necesario o desconecte el puerto de salida conectado.

El calificador de origen de la aplicación <nombre calificador de origen de la aplicación> tiene anulación de árbol y de extracto.

Explicación:	El calificador de origen de la aplicación enumerado utiliza una anulación de extracto definida por el usuario para una definición de origen del árbol de PeopleSoft. No puede utilizar anulaciones de extracto en orígenes de árbol.
Respuesta del usuario:	Edite el calificador de origen de la aplicación para eliminar la anulación de extracto y guarde la asignación.

El calificador de origen de la aplicación <nombre calificador de origen de la aplicación> tiene árbol de invierno y otros orígenes.

Explicación:	El calificador de origen de la aplicación enumerado está conectado a una definición de origen de árbol de invierno importado y a otras definiciones de origen. No se puede unir un árbol de invierno con otras fuentes de PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	Desconecte o el árbol de invierno o las otras fuentes del calificador de origen de la aplicación.

El calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación> no es una PeopleSoft SQ válida

Explicación:	El calificador de origen de aplicación enumerado no es válido.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error relacionados para obtener más información.

Los orígenes del calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación> no están relacionados.

Explicación:	Ha intentado conectar o asociar dos orígenes no relacionados en el calificador de origen de aplicación enumerado.
Respuesta del usuario:	Desconecte uno de los orígenes no relacionados. O bien, elimine una de las definiciones de origen asociadas. Sólo puede conectar o asociar orígenes relacionados en el calificador de origen de aplicación.

El árbol del calificador de origen de aplicación <nombre calificador de origen de aplicación> está unido a un origen sin detalle.

Explicación:	Ha conectado o asociado un árbol importado y un registro en un calificador de origen de aplicación y el registro no es el registro de detalle del árbol.
Respuesta del usuario:	<p>Puede conectar o asociar un árbol importado con un registro sin detalle si el registro sin detalle está relacionado con el registro de detalle y conecta o asocia el registro de detalle con el calificador de origen de aplicación.</p> <p>Puede conectar el árbol y el registro sin detalle para separar calificadores de origen de aplicación y unirlos a una transformación de unión.</p> <p>Para determinar qué registro proporciona datos de detalle de un árbol importado, abra la definición del origen del árbol en Mapping Designer y haga clic en la ficha Atributos.</p>

Error. <Nombre de origen> no es un objeto de origen válido para PeopleSoft.

Explicación:	Intentó importar un objeto que no es de PeopleSoft en el cuadro de diálogo Importar desde PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	En este cuadro de diálogo, sólo debe importar objetos de origen de PeopleSoft.
Explicación:	En el cuadro de diálogo Importar desde PeopleSoft, indicó un nombre de usuario de base de datos que no tiene el permiso SELECT en las tablas de metadatos de PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	Use un nombre de usuario diferente o permita que el administrador de PeopleSoft conceda al nombre de usuario los permisos necesarios.

Error. No se pueden encontrar los metadatos de PeopleSoft en el origen <nombre de origen>.

Explicación:	En el cuadro de diálogo Importar desde PeopleSoft, indicó un nombre de usuario de base de datos que no tiene el permiso SELECT en las tablas de metadatos de PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	Use un nombre de usuario diferente o permita que el administrador de PeopleSoft conceda al usuario los permisos necesarios.
Explicación:	El nombre de usuario que se indica en el cuadro de diálogo Importar desde PeopleSoft no tiene permiso para iniciar una sesión en la base de datos.
Respuesta del usuario:	Use un nombre de usuario diferente o permita que el administrador de la base de datos conceda al usuario los permisos necesarios.

Error. El sistema no admite esta versión del objeto de origen <nombre origen> de PeopleSoft.

Explicación:	Intentó importar una definición de origen de PeopleSoft de una versión que esta versión de PowerExchange® para PeopleSoft no admite.
Respuesta del usuario:	Importe definiciones de origen o extraiga datos de origen únicamente desde versiones admitidas de PeopleSoft.

No se pudo iniciar una sesión en el servidor de la base de datos de PeopleSoft.

Explicación:	Designer no pudo acceder al servidor de la base de datos del sistema de PeopleSoft. Es posible que la red o el servidor de la base de datos no se estén ejecutando correctamente.
Respuesta del usuario:	Antes de intentarlo de nuevo, asegúrese de que la red y la base de datos estén operativas.

El código de idioma <código de idioma> especificado no es válido o no se ha configurado en el sistema PeopleSoft actual.

Explicación:	Al importar una definición de origen PeopleSoft, indicó un código de idioma de PeopleSoft no válido. Es posible que el código no sea un código de idioma válido de PeopleSoft o que no esté configurado en el sistema PeopleSoft al que tuvo acceso.
Respuesta del usuario:	Escriba un código de idioma de PeopleSoft que se haya configurado para el sistema al que desee tener acceso.

El código de idioma <código de idioma> especificado no es válido o no se ha configurado en el sistema PeopleSoft actual.

Explicación:	El código de idioma que ha especificado en el cuadro de diálogo Importar desde PeopleSoft no es un código de idioma válido de PeopleSoft o no se ha registrado en el sistema PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	Indique un código de idioma válido de PeopleSoft.

Mensajes de PowerExchange para Salesforce.com

Error en DescribeGlobal. Código de error: <código de error> Motivo: <mensaje de error>.

Explicación:	Designer no pudo recuperar una lista de objetos disponibles para los datos de la organización.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, consulte el mensaje de error adicional.

Error de DescribeSObject <nombre de objeto>. Código de error: <código de error> Motivo: <mensaje de error>.

Explicación:	Designer no pudo recuperar la lista de campos y las propiedades del objeto.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, consulte el mensaje de error adicional.

No se pudo agregar el elemento de menú Importar desde Salesforce.com.

Explicación:	El elemento de menú Importar desde Salesforce.com no se agregó al analizador de orígenes o a la herramienta Target Designer en Designer.
Respuesta del usuario:	Apague el equipo y reinicielo con Designer. Si el problema se repite, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

No se ha podido crear la tabla. Motivo: <mensaje de error>.

Explicación:	Designer no pudo crear una definición de origen o de destino basada en un objeto importado de Salesforce.com.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, consulte el mensaje de error adicional.

Error de inicio de sesión. Código de error: <código de error> Motivo: <mensaje de error>.

Explicación: Designer no ha podido conectarse con Salesforce.com.

Respuesta del usuario: Vea el mensaje de error adicional para obtener más información.

El origen <nombre de origen> está asociado a más de un calificador de origen.

Explicación: Un origen de la asignación está asociado a varias transformaciones del calificador de origen de aplicación. Todas las definiciones de origen de Salesforce deben estar asociadas exactamente a una transformación del calificador de origen de aplicación.

Respuesta del usuario: Si una definición de origen está asociada a varias transformaciones del calificador de origen de aplicación, quite las transformaciones adicionales y asocie la definición de origen a un único calificador de origen de aplicación.

El calificador de origen <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene más de una definición de origen de PowerCenter Connect para Salesforce.com asociada.

Explicación: Hay una transformación del calificador de origen de aplicación en la asignación que está asociada a varias definiciones de origen. Para extraer datos de varios orígenes Salesforce, debe tener un calificador de origen de aplicación para cada definición de origen de la asignación.

Respuesta del usuario: Asocie las definiciones de origen de la asignación a una única transformación del calificador de origen de aplicación.

Mensajes de PowerExchange para SAP NetWeaver

En esta sección se enumeran los mensajes de las siguientes tareas en orden alfabético:

- Importación de definiciones de origen
- Validación de una condición del filtro
- Validación de una condición de unión
- Validación de funciones SAP
- Creación de variables de programa ABAP
- Creación de programas ABAP
- Generación e instalación de programas ABAP
- Validación de asignaciones SAP
- Importación y exportación de asignaciones SAP
- Trabajar con IDocs utilizando ALE
- Mensajes de migración de datos
- Mensajes de integración de contenido empresarial

Importación de definiciones de origen

Debe especificar o seleccionar un nombre de origen de datos.

Explicación: Ha intentado conectar con el sistema SAP sin introducir una cadena de conexión.

Respuesta del usuario: Seleccione una cadena de conexión. Compruebe también que haya configurado correctamente el archivo saprfc.ini y que haya definido la variable de entorno RFC_INI.

No se pueden importar los objetos seleccionados.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Error. No todos los elementos seleccionados se han importado. Se han seleccionado <cantidad> elementos. Sin embargo, sólo se añadieron a la lista de importación <cantidad> elementos.

Explicación: Intentó importar una definición de jerarquía que está vacía. La jerarquía no tiene nodos.

Respuesta del usuario: Importe una definición de jerarquía que contenga nodos.

Explicación: Optó por importar algunas funciones de SAP que ya había importado en el repositorio.

Respuesta del usuario: Seleccione las funciones de SAP que todavía no haya importado.

Cómo validar la condición del filtro

<Condición del filtro>: <operador> no es un operador relacional legal.

Explicación: Designer no reconoce el operador relacional que se usa en la condición.

Respuesta del usuario: Use un operador válido y compruebe el espacio a su alrededor.

En el calificador de origen de aplicación <nombre de calificador de origen de aplicación>, mientras la opción Exec SQL esté seleccionada, no se permiten uniones exteriores.

Explicación: Ha unido orígenes mediante una unión exterior y ha optado por generar el programa ABAP mediante exec SQL.

Respuesta del usuario: Elija la unión interior para generar el programa ABAP con exec SQL. Cuando se genera el programa ABAP con exec SQL, el programa ABAP une orígenes mediante una unión interior.

En expresión de filtro para <nombre de calificador de origen de aplicación>: <condición de filtro>; <token>: la constante o el literal deben seguir a un operador.

Explicación: No puede haber un espacio en un operador, como < =.

Respuesta del usuario: Edite la expresión de filtro y quite el espacio del operador.

En expresión de filtro para <nombre de calificador de origen de aplicación>: <condición de filtro>; <campo de tabla> es una referencia a un campo que no forma parte de este origen para el que se ha especificado esta expresión de filtro.

Explicación: La tabla de origen especificada a la izquierda de la condición no forma parte de la condición.

Respuesta del usuario: Edite la condición de modo que la tabla de origen especificada a la izquierda de la condición también se especifique en la condición.

Explicación: Hay un nombre de tabla de origen o nombre de campo no válido en la condición de filtro.

Respuesta del usuario: Compruebe todos los nombre de tablas de origen y de campos.

En expresión de filtro para <nombre de calificador de origen de aplicación>: <condición de filtro>; <token>: la constante o el literal deben seguir a un operador.

Explicación: No puede haber un espacio en un operador, como < =.

Respuesta del usuario: Edite la expresión de filtro y quite el espacio del operador.

<Nombre de origen>: El origen no forma parte del calificador de origen de aplicación.

Explicación: Designer no reconoce el origen a la izquierda de la condición del filtro.

Respuesta del usuario: Asegúrese de que el origen a la izquierda de la condición del filtro sea un origen en el calificador de origen de aplicación.

No puede especificar filtros para las jerarquías de información de SAP.

Explicación: Ha creado una condición del filtro mediante una jerarquía.

Respuesta del usuario: Quite la jerarquía de la condición del filtro.

Cómo validar la condición de unión

<Jerarquía>: El origen es una InfoHierarchy de SAP y no se puede utilizar en el reemplazo de unión.

Explicación: Incluyó una jerarquía en el reemplazo de unión en el calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario: Suprima la jerarquía de la condición de reemplazo de unión.

En el calificador de origen de aplicación <nombre de calificador de origen de aplicación>, invertido a bucle anidado, no se permiten uniones externas.

Explicación: Ha seleccionado la opción Unión exterior en el flujo de programa ABAP cuando la asignación contiene tablas de grupo o de clúster.

Respuesta del usuario: Seleccione Forzar bucle anidado en la ficha Propiedades en el calificador de origen de aplicación.

No existe ninguna condición entra las tablas <sourceX> y <sourceY>.

Explicación: Ha intentado unir dos tablas de origen que no mantienen ninguna relación clave.

Respuesta del usuario: Especifique una relación clave entre las dos tablas en la pestaña Join Condition.

Origen: <origen> no forma parte de la orden de unión de origen.

Explicación:	Designer no reconoce los orígenes para la orden de unión de origen.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todos los orígenes del reemplazo de la orden de unión sean orígenes válidos en el calificador de origen de aplicación. Si indicó un reemplazo de orden de unión y un reemplazo de condición de unión, asegúrese de haber colocado un punto y coma entre el reemplazo de la orden y el reemplazo de la condición.

Aviso: Se ignorará el reemplazo de unión para el primer origen <origen>. No se ha detectado ningún error de sintaxis.

Explicación:	La tabla cualificadora no es la tabla más exterior de la solicitud de unión.
Respuesta del usuario:	Utilice la tabla más exterior como tabla cualificadora de la condición de unión. Por ejemplo, si la solicitud de unión es S1, S2, el reemplazo debe ser S2 = S2 = S1.

Cómo validar funciones SAP

En la función <nombre de función SAP>, el parámetro <nombre de parámetro> está especificado como tipo de campo origen con el valor <nombre de origen-nombre de campo>, pero el origen <nombre de origen> debe preceder a esta llamada de función.

Explicación:	Al asignar un campo de origen a un parámetro de función, ha seleccionado un campo de origen de una tabla de origen que no ha seleccionado el programa ABAP.
Respuesta del usuario:	Seleccione un campo de origen de las tablas de origen situadas encima de la función SAP en el flujo de programa ABAP.

En la función <nombre de función SAP>, el valor de la variable <nombre de variable> no coincide con el parámetro de función <nombre de parámetro>.

Explicación:	Después de asignar una variable al parámetro de función, ha modificado el valor de la variable. El valor de la variable no coincide con el parámetro de función.
Respuesta del usuario:	Haga clic en el botón Variables en el flujo de programa ABAP y modifique el valor de la variable para que coincida con el parámetro de función.

En la función <nombre de función SAP>, el parámetro <nombre de parámetro> se ha especificado como tipo de variable, pero la variable asignada <nombre de variable> no está definida.

Explicación:	Ha quitado la variable que asignó al parámetro de la función.
Respuesta del usuario:	Haga clic en el botón Variable en el flujo de programa ABAP y defina nuevamente la variable.

Creación de variables de programa ABAP

La palabra clave reservada <palabra clave> no se puede utilizar.

Explicación:	Ha especificado un nombre de variable que contiene una palabra clave reservada. Los nombres de variable no pueden contener nombres de tipo de datos SAP, tablas, estructuras, nombres de campo de estructuras o cualquier otra palabra clave de ABAP.
--------------	---

Respuesta del usuario: Especifique un nombre de variable que no contenga ninguna palabra clave reservada.

La definición de la variable no es válida.

Explicación: Ha especificado una definición de variable no válida, como un nombre de estructura no válido.

Respuesta del usuario: Especifique una definición de variable válida.

Limpieza de programas ABAP

No hay información del programa en la carpeta eliminada.

Explicación: No hay programas ABAP huérfanos o compartidos en la carpeta eliminada.

Respuesta del usuario: No es necesario que borre la información del programa ABAP de esta carpeta.

Generación e instalación de programas ABAP

Mensajes del cuadro de mensajes

No se puede generar otro nombre de programa.

Explicación: El número de secuencia YPMRGSEQ ha llegado a 99999.

Respuesta del usuario: Solicite al administrador de SAP que trunque YPMRGSEQ y que lo regenere utilizando un prefijo diferente.

Error al obtener el nombre de programa desde el destino <cadena de conexión> para la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Error RFC.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el administrador de SAP.

Error al abrir el archivo ABAP seleccionado con el visor de archivos asociado o Notepad.exe.

Explicación: El tipo de archivo no está asociado al visor.

Respuesta del usuario: Asocie el tipo de archivo .ab4 a los visores Wordpad o Notepad.

En Calificador de origen de aplicación <nombre de calificador de origen de aplicación>, para sintaxis de unión ABAP, el origen <nombre de origen> no puede ser múltiples orígenes unidos exteriores.

Explicación: Ha unido múltiples orígenes mediante la unión exterior.

Respuesta del usuario: Edite el flujo de programa ABAP de modo que solamente pueda unir dos orígenes mediante una unión exterior.

No se ha encontrado ninguna fila en la tabla ZERPPRGSEQ para la generación de <nombre de programa>.

Explicación: SAP no puede asignar números de secuencia a los programas generados porque el administrador de SAP no ha ejecutado el programa YPMPRGSEQ.

Respuesta del usuario: Pida al administrador de SAP que ejecute el programa YPMPRGSEQ.

Seleccione primero un modo de programa.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Mensajes de ventana de salida

No se puede reemplazar el programa existente. La opción reemplazar está desactivada para <nombre de asignación>.

Explicación: No se puede reemplazar el nombre del programa ABAP para un programa ABAP existente. Sólo puede reemplazar el nombre del programa si está generando o instalando un programa ABAP por primera vez.

Respuesta del usuario: Desactive la opción Habilitar reemplazar o desinstale el programa ABAP existente.

Error en la generación de código para la asignación <nombre de la asignación>. ADVERTENCIA: No se ha generado ningún programa, ya que la asignación sólo contiene jerarquías de información de SAP.

Explicación: Se ha intentado generar un programa ABAP para una asignación que contiene una única jerarquía. No es necesario para genere un programa ABAP para las asignaciones con sólo jerarquías.

Respuesta del usuario: Puede ejecutar la sesión sin un programa ABAP.

La generación de código no está permitida para un acceso directo a una asignación. Error en la generación de código para la asignación <nombre de la asignación>.

Explicación: Ha intentado generar o instalar un programa ABAP desde una asignación de acceso directo.

Respuesta del usuario: Genere el programa ABAP desde la instancia original de la asignación, o haga una copia de la asignación en la carpeta.

No se permite la extracción de jerarquías en el modo de flujo. Error en la generación de códigos para la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Intentó generar un programa ABAP de modo de flujo para una asignación que contiene una jerarquía y una tabla.

Respuesta del usuario: Sólo puede usar el modo de archivo para asignaciones que contengan jerarquías y tablas. Genere el programa ABAP con el modo de archivo.

Para el calificador de origen de la aplicación <nombre de calificador de origen de la aplicación>, se omite la opción Seleccionar único porque ningún origen tiene la opción Seleccionar único en el modo de unión de ABAP.

Explicación: No puede usar la opción Seleccionar único y generar el programa ABAP con la sintaxis de unión Exec SQL o ABAP.

Respuesta del usuario: Deseleccione la opción Seleccionar único y genere otra vez el programa ABAP.

Para el calificador de origen de la aplicación <nombre de calificador de origen de la aplicación>, se omite la opción Seleccionar distinto porque ningún origen tiene la opción Seleccionar distinto en el modo Exec SQL.

Explicación: No eligió Seleccionar distinto para todos los orígenes conectados al calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario: Elija Seleccionar distinto para todos los orígenes conectados al calificador de origen de la aplicación. Genere de nuevo el programa ABAP.

Para el calificador de origen de la aplicación <nombre de calificador de origen de la aplicación>, se omite la opción Seleccionar distinto porque ningún origen tiene la opción Seleccionar distinto en el modo de unión de ABAP.

Explicación: No eligió Seleccionar distinto para todos los orígenes conectados al calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario: Elija Seleccionar distinto para todos los orígenes conectados al calificador de origen de la aplicación. Genere de nuevo el programa ABAP.

Entrada no válida. El nombre del programa ABAP debe comenzar por 'Y' o 'Z.' Operación cancelada. No se ha generado ningún código para la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Ha introducido un nombre de programa ABAP que no comienza por 'Y' o 'Z.'

Respuesta del usuario: Genere o instale nuevamente el programa ABAP e introduzca un nombre de programa que comience por 'Y' o 'Z.'

Solamente se proyectan puertos variables desde una SQ de aplicación. La generación de códigos requiere que se proyecte un campo de origen hacia afuera.

Explicación: Solamente tiene puertos variables en el calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario: Cree un campo de salida como mínimo en el calificador de origen de aplicación.

El nombre del programa ABAP está vacío. No se ha generado ningún código para la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: No indicó ningún nombre de programa.

Respuesta del usuario: Genere o instale de nuevo el programa ABAP y escriba el nombre del programa en el cuadro de diálogo Nombre del programa ABAP.

El origen <nombre de origen> no tiene ninguna condición de unión con ningún origen por encima.

Explicación: No seleccionó ninguna tabla que quisiera unir con la sintaxis de unión ABAP.

Respuesta del usuario: Seleccione la tabla que desea unir en el cuadro de diálogo Orígenes para unir a la sección del flujo del programa ABAP.

No hay ningún calificador de origen de aplicación en la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Intentó generar o instalar un programa ABAP para una asignación que no contiene ningún calificador de origen de aplicación.

Respuesta del usuario: Seleccione una asignación con un calificador de origen de aplicación. Genere después el programa ABAP.

No hay ningún campo proyectado desde un calificador de origen de aplicación para el que se necesite la generación de un código en la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Intentó generar o instalar un programa ABAP para una asignación con un calificador de origen de aplicación que no está conectado a otras transformaciones.

Respuesta del usuario: Conecte los puertos de salida del calificador de origen de aplicación a otra instancia de transformación o de destino. Genere después el programa ABAP.

No hay ninguna información de generación de programa para el programa hallado en el repositorio. Es posible que este programa se haya generado desde otro repositorio.

Explicación: Intentó instalar un programa ABAP desde un archivo que no es válido o desde un archivo que se generó desde otro repositorio.

Respuesta del usuario: Compruebe que esté instalando un archivo ABAP válido y que esté conectado al repositorio desde el que se generó el programa ABAP.

En el calificador de origen de aplicación, no puede introducir más de una jerarquía de información. Se ha producido un error con la generación de códigos para la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Ha intentado generar un programa ABAP para una asignación que contiene más de una definición de jerarquía en un único calificador de origen de aplicación.

Respuesta del usuario: Edite la asignación para conectar cada jerarquía a un calificador de origen de aplicación individual.

En el calificador de origen de aplicación, no puede introducir más de un IDoc. No se admite la unión con otro IDoc. Se ha producido un error con la generación de códigos para la asignación <nombre de asignación>.

Explicación: Ha intentado unir dos IDoc en un calificador de origen de aplicación.

Respuesta del usuario: Quite los demás IDoc del calificador de origen de aplicación.

Cómo validar asignaciones SAP

No pueden existir bloques de código, funciones y variables en el flujo del programa cuando una jerarquía es el único origen en el calificador de origen de aplicación.

Explicación: Ha eliminado los orígenes del flujo del programa ABAP por lo que el único origen que queda en el flujo del programa es una jerarquía.

Respuesta del usuario: Elimine bloques de código, funciones y variables en el cuadro de diálogo del flujo del programa ABAP y valide la asignación de nuevo.

Importación y exportación de asignaciones SAP

Exportación de asignaciones de SAP

Error: Falta la instancia de origen para el objeto de flujo de programa.

Explicación: Eliminó un origen en el analizador de orígenes. La asignación que desea exportar utiliza todavía dicho origen.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo el origen en el analizador de orígenes.

Error: Falta la instancia de función para el objeto de flujo de programa.

Explicación: Eliminó una función SAP que utilizaba la asignación.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la función SAP.

Error: Falta el bloque de código de SAP para el objeto de flujo de programa.

Explicación: Eliminó el bloque de código que se utilizaba en la asignación.

Respuesta del usuario: Vuelva a crear el bloque de código y añádalo al flujo de programa ABAP.

La función de SAP ya no está en el repositorio.

Explicación: Ha eliminado una función SAP usada en un calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario: Vuelva a importar la función de SAP en el analizador de origen.

Importación de asignaciones SAP

Error: Falta la instancia SQ de la aplicación asociada.

Explicación: Editó el archivo XML y cambió el nombre del calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario: Compruebe si hay un nombre de calificador de origen de la aplicación válido en el archivo XML o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: Tipo de datos no válido para el parámetro de función SAP <nombre de parámetro>.

Explicación: Editó el archivo XML tras exportar la función SAP y cambió un tipo de datos en el archivo. El tipo de datos ya no es válido.

Respuesta del usuario: Asegúrese de que el tipo de datos sea válido o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: Tipo de datos no válido para la variable de SAP.

Explicación: Editó el archivo XML y cambió el tipo de datos para una variable de programa ABAP.

Respuesta del usuario: Compruebe que en el archivo XML los tipos de datos sean válidos o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: Falta la información de función de SAP.

Explicación: Editó el archivo XML y cambió la información sobre las funciones de SAP.

Respuesta del usuario: No modifique la información de la función de SAP en el archivo XML o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: No hay ningún nombre para el parámetro de tabla de SAP que se ha importado.

Explicación: Editó el archivo XML y eliminó el nombre de un parámetro de tabla de SAP que se había importado.

Respuesta del usuario: Compruebe que no haya nombres de objeto vacíos en el archivo XML o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: No hay ningún nombre para el campo de parámetro de instancia de función de SAP que se ha importado.

Explicación: Editó el archivo XML y eliminó un nombre de función u otra información de función.

Respuesta del usuario: No modifique la información de la función de SAP en el archivo XML o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: No hay ningún nombre para el parámetro de instancia de función de SAP que se ha importado.

Explicación: Editó el archivo XML y eliminó la información sobre las funciones de SAP.

Respuesta del usuario: No modifique la información de la función de SAP en el archivo XML o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: No hay ningún nombre para el parámetro de instancia de tabla de SAP que se ha importado.

Explicación: Editó el archivo XML y eliminó una instancia de tabla.

Respuesta del usuario: Compruebe que no haya nombres de objeto vacíos o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: No hay ningún nombre para la variable de SAP que se ha importado.

Explicación: Editó el archivo XML y eliminó una variable de programa ABAP.

Respuesta del usuario: Compruebe que no haya nombres de objeto vacíos o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

Error: No hay ningún nombre para el bloque de código de SAP que se ha importado.

Explicación: Editó el archivo XML y eliminó el nombre de un bloque de código ABAP.

Respuesta del usuario: Compruebe que no haya nombres de objeto vacíos o vuelva a exportar la asignación SAP e impórtela de nuevo.

La instancia de origen asociada del objeto de flujo de programa de SAP no es válida.

Explicación: Ha editado el archivo XML y ha eliminado un nombre de instancia de origen en el archivo.

Respuesta del usuario: Compruebe que el archivo XML tenga un nombre de instancia de origen válido. O bien, vuelva a exportar la asignación SAP y, a continuación, impórtela de nuevo.

Cómo trabajar con IDocs usando ALE

No se ha encontrado BEGIN_CONTROL_RECORD. Es necesario obtener los metadatos del registro de control.

Explicación: Ha intentado importar un IDoc desde el archivo. Sin embargo, el archivo no contiene el registro de control BEGIN_CONTROL_RECORD.

Respuesta del usuario: Seleccione otro archivo para importar.

Error al leer el archivo de metadatos IDoc.

Explicación: Designer no pudo importar una transformación SAP/ALE IDoc o SAP/ALE IDoc Prepare desde el archivo especificado.

Respuesta del usuario: Compruebe que los metadatos IDoc sean válidos antes de crear una transformación SAP/ALE IDoc Interpreter o una transformación SAP/ALE IDoc Prepare.

No se pudieron importar los metadatos de IDoc desde el archivo.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

El archivo no contiene metadatos IDoc.

Explicación: Intentó importar un IDoc desde un archivo. El archivo, sin embargo, no contiene metadatos IDoc.

Respuesta del usuario: Seleccione un archivo diferente para importar.

La versión de SAP es incorrecta.

Explicación: Intentó conectarse a un sistema SAP que PowerCenter no admite.

Respuesta del usuario: Debe conectarse a la versión 3.x o posterior de SAP.

La página de códigos de SAP <página de códigos> no es compatible con la página de códigos de Designer.

Explicación: La página de códigos de SAP y la página de códigos de Designer no son compatibles.

Respuesta del usuario: Debe conectarse a un sistema SAP con una página de códigos que sea compatible con la página de códigos de Designer.

No se puede obtener el IDoc.

Explicación: Designer no puede recuperar los metadatos del IDoc desde el sistema SAP. Los metadatos para el IDoc no son congruentes.

Respuesta del usuario: Valide los metadatos del IDoc.

Explicación: Error de obtención de SAP.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio interno de atención técnica.

Mensajes de migración de datos

Error al leer el archivo de metadatos DMI.

Explicación: Designer no pudo importar los metadatos DMI desde el archivo especificado. Es posible que los metadatos DMI no sean válidos.

Respuesta del usuario: Antes de importar un archivo DMI, compruebe que los metadatos DMI sean válidos.

Error al obtener metadatos para el objeto.

Explicación: Los metadatos para una transformación DMI Prepare no son coherentes en el archivo DMI.

Respuesta del usuario: Corrija los datos en el archivo DMI.

No se pudieron importar los metadatos de DMI desde el archivo.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

El archivo no contiene metadatos DMI.

Explicación: Intentó importar un archivo DMI que no contiene metadatos DMI.

Respuesta del usuario: Seleccione un archivo diferente para importar.

Se encontró la etiqueta <etiqueta(s)> cuando se esperaba la etiqueta <etiqueta(s)>. Use un archivo DMI válido.

Explicación: Intentó importar un archivo DMI no válido.

Respuesta del usuario: Importe un archivo DMI válido.

Mensajes de integración con contenido comercial

Error al activar DataSource.

Explicación: Error desconocido al activar DataSource de SAP.

Respuesta del usuario: Compruebe DataSource en SAP.

Error al conectarse a la escucha. Inicie la escucha antes de la activación.

Explicación: Es posible que no haya iniciado el flujo de trabajo de la escucha antes de activar DataSource.

Respuesta del usuario: Inicie el flujo de trabajo de la escucha.

Error al obtener una lista de DataSources activadas.

Explicación: Es posible que haya un problema de comunicación con SAP.

Respuesta del usuario: Conéctese de nuevo a SAP y busque DataSources.

Error al obtener destino para <sistema lógico de SAP>.

Explicación: saprfc.ini no contiene ninguna entrada válida para que el cliente PowerCenter se conecte a SAP.

Respuesta del usuario: Agregue una entrada válida a sparfc.ini. A continuación, valide el destino para el sistema lógico de SAP. Para crear una entrada válida para saprfc.ini, debe crear una conexión del sistema de origen. Si desea más información sobre cómo crear una conexión del sistema de origen, consulte [Informatica Knowledge Base article 20450](#).

Error al obtener la información de registro. ¿Ha completado el registro?

Explicación: No hay ningún sistema lógico en SAP para la integración del contenido empresarial.

Respuesta del usuario: Cree un sistema lógico para integrar el contenido empresarial en SAP.

El archivo <nombre de archivo> no se puede abrir para escritura.

Explicación: Los permisos del directorio del archivo de solicitud BCI se han configurado para lectura solamente.

Respuesta del usuario: Deshabilite los permisos de sólo lectura en el directorio del archivo de solicitud BCI.

No se ha encontrado el archivo de solicitud. Se creará el archivo de solicitud.

Explicación: Ha intentado volver a un archivo de solicitud que no existe en el directorio especificado.

Respuesta del usuario: Cambie el directorio a la ubicación del archivo de solicitud.

Cree un archivo de solicitud en el directorio especificado actualmente.

No hay ningún catálogo de jerarquías en el sistema origen.

Explicación: Durante la creación de una asignación de procesamiento, ha hecho clic en Enviar solicitud antes de seleccionar un origen de datos de jerarquía en el asistente Generar asignación para BCI.

Respuesta del usuario: Seleccione un origen de datos de jerarquía antes de hacer clic en Enviar solicitud para enviar la solicitud al sistema SAP.

El registro no está finalizado. Finalice el registro antes de continuar.

Explicación: No hay un sistema lógico en SAP para la integración de contenido empresarial.

Respuesta del usuario: Cree un sistema lógico para la integración de contenido empresarial en SAP.

Mensajes de PowerExchange para SAP NetWeaver BI

Designer no puede importar los objetos seleccionados.

Explicación: Se seleccionó una estructura de transferencia que no es InfoSource en el cuadro de diálogo Importar metadatos de SAP BW. Sólo se pueden importar InfoSource.

Respuesta del usuario: Seleccione sólo InfoSource y haga clic en Añadir a lista de importación.

Nombre de host <nombre de host> desconocido.

Explicación: El servicio SAP BW no se puede conectar con el host especificado en el archivo saprfc.ini (como entrada GWHOST) y no se puede conectar con el sistema SAP NetWeaver BI. El origen de este error está en Common Program Interface-Communication (TCP/IP) del host local.

Respuesta del usuario: Cambie la entrada GWHOST en el archivo saprfc.ini para que señale al host en el que se está ejecutando el sistema SAP NetWeaver BI.

El sistema SAP BW no contiene ningún InfoSource activado.

Explicación: El sistema SAP NetWeaver BI no contiene ningún InfoSource activado. Debe haber activado los InfoSource antes de poder importarlos a PowerCenter.

Respuesta del usuario: En el sistema SAP NetWeaver BI, cree y active los InfoSource que desee importar a PowerCenter.

Designer no está conectado al servidor de SAP BW.

Explicación: En el cuadro de diálogo Importar metadatos de SAP BW, se hizo clic en Añadir a lista de importación antes de efectuar una conexión con el sistema SAP NetWeaver BI.

Respuesta del usuario: Para conectarse con el sistema SAP NetWeaver BI, indique los valores adecuados en Conexión a SAP y haga clic en Conectar. Seleccione los InfoSource que desee importar y haga clic en Añadir a lista de importación.

Error al abrir saprfc.ini: No existe este archivo o directorio.

Explicación: Designer, el servicio de integración o el servicio SAP BW no han podido localizar el archivo saprfc.ini. Es posible que el archivo no exista o que no se haya configurado correctamente la variable de entorno RFC_INI.

Respuesta del usuario: Verifique que el archivo saprfc.ini existe. Compruebe también que la variable de entorno RFC_INI sea igual a la ruta completa del archivo saprfc.ini. Debe detener y reiniciar el administrador de servicios para que las variables de entorno tengan efecto.

No se ha establecido contacto con el asociado (host <nombre de host>, servicio <número de servicio>).

Explicación: El servicio SAP BW no puede conectarse con el sistema SAP NetWeaver BI especificado como GWSERV en el archivo saprfc.ini. Este error se origina en las comunicaciones de interfaz de programa común (TCP/IP) del host local.

Respuesta del usuario: Cambie la entrada GWSERV en el archivo saprfc.ini para que apunte al servidor donde se está ejecutando el sistema SAP NetWeaver BI.

Mensajes de PowerExchange para TIBCO

Al menos dos campos tienen el mismo valor de mapa <valor de mapa>.

Explicación: Ha querido importar un origen TIBCO o una definición de destino de un objeto XML. Sin embargo, el archivo XML está dañado. Es posible que haya intentado cambiar el archivo XML.

Respuesta del usuario: Importe el origen TIBCO o una definición de destino de un nuevo objeto XML.

El atributo <atributo> es ignorado. Ya existe un atributo hermano con el mismo nombre.

Explicación: Éste es un mensaje informativo. Está conectado a una instancia de TIB/repositorio para mostrar metadatos con el fin de importar un origen TIBCO o una definición de destino. Designer de PowerCenter ha ignorado el atributo especificado de la instancia de TIB/repositorio debido a que Designer de PowerCenter ha encontrado un atributo idéntico en la instancia de TIB/repositorio. Por ejemplo, la clase ADDRESS en la instancia de TIB/repositorio contiene dos atributos con el nombre STREET. Designer de PowerCenter muestra sólo uno de estos atributos al ver la lista de atributos en el cuadro de diálogo de importación de metadatos de TIBCO.

Respuesta del usuario: Ninguno.

Error en la conversión de origen TIBCO <origen> a destino TIBCO: <mensaje de error>.

Explicación: Ha tratado de arrastrar la definición de origen TIBCO especificada al Designer de destino. La definición de origen puede contener tanto un subgrupo y un campo del subgrupo como columnas en la definición del origen. Esto no está permitido para las definiciones de destino.

Respuesta del usuario: Elimine uno de los campos en la definición del origen antes de arrastrarlo al Designer de destino.

Repositorio TIBCO dañado. No se puede recuperar ningún metadato.

Explicación: El TIB/repositorio está dañado.

Respuesta del usuario: Consulte la documentación de TIBCO para obtener información acerca de cómo corregir el error.

El campo <campo> tiene un valor de asignación no válido <valor de asignación> que se basa en los metadatos de origen y de destino.

Explicación: Quiso importar una definición de origen o destino TIBCO desde un objeto XML. El archivo XML, sin embargo, está dañado. Quizá intentó cambiar el archivo XML.

Respuesta del usuario: Importe la definición de origen o destino TIBCO desde un objeto XML nuevo.

En los destinos TIBCO, un campo de no encabezado no puede coexistir con ninguno de sus grupos directos/indirectos primarios en el árbol de metadatos TIBCO.

Explicación: Al editar una definición de destino TIBCO, quiso agregar un grupo del árbol de metadatos TIBCO como una columna en la definición de destino. También quiso agregar en la definición de destino campos del grupo como columnas. Esto no se permite.

Respuesta del usuario: Si quiere agregar un grupo a una definición de destino, no agregue ningún campo del grupo a la definición de destino.

No se han instalado correctamente las bibliotecas relacionadas con la recuperación de metadatos TIBCO SDK.

Explicación: Es posible que TIB/Adapter SDK no esté instalado correctamente.

Respuesta del usuario: Compruebe que TIB/Adapter SDK esté instalado correctamente.

Los metadatos para el origen/destino TIBCO están corruptos.

Explicación: Es posible que el repositorio de PowerCenter contenga incoherencias.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Los metadatos no son válidos. Un origen/destino TIBCO no vacío debe tener un grupo de metadatos.

Explicación: Ha intentado importar una definición de origen o destino TIBCO desde un objeto XML. Sin embargo, el archivo XML está corrupto. Es posible que haya intentado modificar el archivo XML.

Respuesta del usuario: Importe la definición de origen o destino TIBCO desde un objeto XML nuevo.

No se puede cambiar el nombre del nodo. <mensaje de error>.

Explicación: Intentó cambiar el nombre de un grupo o campo en el árbol de metadatos TIBCO. Una columna de la definición de origen o de destino ya contiene, sin embargo, el grupo o campo en su valor de asignación. El árbol de metadatos TIBCO contiene, por ejemplo, el grupo GROUP1. GROUP1 contiene un campo FIELD1. FIELD 1, sin embargo, ya es una columna en la definición de origen. En el árbol de metadatos, desea cambiar el nombre de GROUP1 a GROUP2. Dado que FIELD1 ya es una columna en la definición de origen, el cambio no está permitido.

Respuesta del usuario: Para cambiar el nombre de campo o grupo en el árbol de metadatos TIBCO, quite todas las columnas de la definición de origen o de destino que contengan el nombre de grupo o campo en su valor de asignación. Edite después el grupo o campo en el árbol de metadatos.

El nodo <nodo> no se puede quitar. <mensaje de error>.

Explicación: Intentó eliminar un campo del árbol de metadatos TIBCO. El campo, sin embargo, ya es una columna en la definición de origen o de destino. No puede eliminar el campo del árbol de metadatos TIBCO.

Respuesta del usuario: Si quiere quitar el campo del árbol de metadatos TIBCO, quite la columna correspondiente de la definición de origen o de destino. Quite después el campo del árbol de metadatos TIBCO.

El campo del encabezado del nombre del remitente no se puede aplicar al destino.

Explicación: Quiso importar una definición de destino TIBCO desde un objeto XML. El archivo XML, sin embargo, está corrupto. Quizá intentó cambiar el archivo XML.

Respuesta del usuario: Importe la definición de origen o de destino TIBCO desde un nuevo objeto XML.

Se ha producido un error inesperado al intentar recuperar los metadatos del repositorio de TIBCO.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

El campo del encabezado de la secuencia no se puede aplicar al destino.

Explicación: Quiso importar una definición de destino TIBCO desde un objeto XML. El archivo XML, sin embargo, está corrupto. Quizá intentó cambiar el archivo XML.

Respuesta del usuario: Importe la definición de origen o de destino TIBCO desde un nuevo objeto XML.

Mensajes de PowerExchange para webMethods

Error en la conversión de origen a destino.

Explicación: Designer no pudo convertir la definición de origen a una definición de destino.

Respuesta del usuario: Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

El tipo de documento <nombre de tipo de documento> contiene el campo <nombre de campo>, que es un tipo de datos incompatible.

Explicación: Intentó importar un tipo de documento como una definición de origen o destino webMethods. No obstante, el tipo de documento contiene un campo que utiliza un tipo de datos incompatible. El resultado es que Designer no pudo importar la definición de origen o destino.

Respuesta del usuario: Asegúrese de que todos los tipos de documento que desea importar como definiciones de origen o de destino webMethods contengan campos que usen tipos de datos compatibles con PowerCenter.

El campo de cuerpo <nombre de campo> no es válido o utiliza el tipo de datos <tipo de datos>, que no coincide con los datos del campo.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o destino webMethods. No obstante, el tipo de datos para un campo de cuerpo no es válido en el archivo XML. Puede que el archivo XML se haya modificado.

El campo de cuerpo no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un archivo XML nuevo. No edite el archivo XML antes de importarlo.

Error de webMethods Broker: <mensaje de error>.

Explicación: Designer encontró un error de webMethods Broker.

Respuesta del usuario: Si desea más información, consulte el mensaje de error adicional.

No se pudo agregar un elemento de menú.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Fallo en la importación del origen webMethods desde el tipo de documento <nombre de tipo de documento>.

Explicación: Designer no ha podido importar la definición del origen webMethods.

Respuesta del usuario: Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

Fallo en la importación del destino webMethods desde el tipo de documento <nombre de tipo de documento>.

Explicación: Designer no ha podido importar la definición del destino webMethods.

Respuesta del usuario: Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

Fallo en la importación. PowerCenter Connect for webMethods no se ha instalado correctamente.

Explicación: Designer no ha podido importar la definición de origen o de destino porque PowerExchange for webMethods no está instalado correctamente.

Respuesta del usuario: Vuelva a instalar PowerExchange for webMethods.

El valor del atributo de asignación para el campo <nombre de campo> está vacío.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino webMethods. En el archivo XML, sin embargo, el valor del atributo de asignación para un campo no es válido. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

El valor del atributo asignación <valor de asignación> para el campo <nombre de campo> ya existe.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino webMethods. El valor del atributo de asignación para un campo, sin embargo, se ha duplicado. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

Debería haber exactamente un grupo.

Explicación: Quiso importar desde un archivo XML un objeto de repositorio que representa una definición de origen o de destino webMethods. En el archivo XML hay, sin embargo, más de un grupo. Puede que el archivo XML se haya modificado.

Respuesta del usuario: Importe el objeto de repositorio desde un nuevo archivo XML. Evite editar el archivo XML antes de la importación.

Mensajes de PowerExchange para Web Services

Se encontró un problema durante la conversión de la solicitud SOAP (DOC a RPC): <detalles del error>.

Explicación: La solicitud SOAP para un origen de servicio web contiene datos no válidos o incompletos.

Respuesta del usuario: Modifique la solicitud SOAP en el cuadro de diálogo Editar tablas.

El cuerpo contiene un elemento que no es el encabezado ni el cuerpo.

Explicación: El cuerpo de la solicitud SOAP contiene un elemento que no es el encabezado ni el cuerpo.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la operación del servicio web.

Solicitud SOAP no válida. El cuerpo no puede tener más de una operación.

Explicación: La solicitud SOAP contiene una solicitud para más de una operación de servicio web.

Respuesta del usuario: Vuelva a importar el servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP de un tercero para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

Solicitud SOAP no válida. Falta el cuerpo, el encabezado, o ambos.

Explicación: La solicitud SOAP contiene elementos que no reconoce el servidor SOAP.
Respuesta del usuario: Vuelva a importar el servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP de un tercero para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

Solicitud SOAP no válida. El nombre del elemento <elemento> no existe.

Explicación: La solicitud SOAP echa en falta un elemento.
Respuesta del usuario: Vuelva a importar el servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

Solicitud SOAP no válida. No se ha podido procesar en <nombre de elemento>.

Explicación: La solicitud SOAP contiene un elemento no válido.
Respuesta del usuario: Vuelva a importar el servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP de un tercero para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

Solicitud SOAP no válida. No se puede encontrar la operación.

Explicación: La solicitud SOAP no especifica ninguna operación de servicio web.
Respuesta del usuario: Vuelva a importar el servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

Solicitud SOAP no válida. Los parámetros de la operación SOAP en la solicitud son incongruentes con el archivo WSDL.

Explicación: La solicitud SOAP contiene parámetros para la operación del servicio web que se desea importar no descritos en el archivo WSDL.
Respuesta del usuario: Vuelva a importar el servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

Solicitud SOAP no válida. La solicitud SOAP no puede estar vacía.

Explicación: La solicitud SOAP no contiene ningún elemento.
Respuesta del usuario: Utilice PowerExchange for Web Services para volver a importar la operación del servicio web y ejecute nuevamente la sesión.
Utilice una herramienta de desarrollo SOAP para generar una solicitud SOAP desde el archivo WSDL. Puede reemplazar la solicitud SOAP actual con la que genere.

El elemento secundario <elemento> no se puede encontrar o no es válido.

Explicación: En la solicitud SOAP, falta un elemento secundario o contiene un elemento secundario no válido.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la operación del servicio web.

No se pudo hallar el cuerpo.

Explicación: La solicitud SOAP no contiene un elemento de cuerpo.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la operación del servicio web.

No se puede hallar el espacio de nombres para el prefijo <prefijo>.

Explicación: La solicitud SOAP contiene un espacio de nombres no válido.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la operación del servicio web.

La operación que ha seleccionado contiene varios espacios de nombre, lo que es incompatible. Seleccione otra operación.

Explicación: Intentó importar una operación de servicio web desde un archivo WSDL que especifica la codificación RPC y un espacio de nombre que es distinto del espacio de nombre de destino. Si el archivo WSDL especifica la codificación RPC, el espacio de nombre que especifica el cuerpo SOAP debe coincidir con el espacio de nombre de destino.

Respuesta del usuario: Seleccione otra operación de servicio web que importar.

La parte <parte> del mensaje <mensaje> no se pudo encontrar o no es válida.

Explicación: La solicitud SOAP contiene una parte no válida.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la operación del servicio web.

No se puede hallar el prefijo para el espacio de nombres <espacio de nombres>.

Explicación: La solicitud SOAP contiene un prefijo no válido.

Respuesta del usuario: Importe de nuevo la operación del servicio web.

Mensajes de PowerExchange para WebSphere MQ

No se puede vincular al puerto de MsgId.

Explicación: Ha intentado vincular un puerto no MsgId a un puerto MsgId.

Respuesta del usuario: Ninguno. No puede vincular un puerto no MsgId a un puerto MsgId.

Las conexiones de un origen MQ no se pueden modificar.

Explicación:	Ha intentado modificar las conexiones de un origen WebSphere MQ con el calificador de origen de MQ.
Respuesta del usuario:	Ninguno. No puede modificar las conexiones de un origen WebSphere MQ con el calificador de origen de MQ.

No se pueden eliminar los vínculos de un origen MQ a una transformación de calificador de origen MQ.

Explicación:	Ha intentado eliminar el vínculo entre la definición de origen MQSeries y el calificador de origen MQ. Esta operación no está permitida.
Respuesta del usuario:	Ninguno.

No se pueden eliminar los vínculos de una transformación de calificador de origen de MQ a una transformación de calificador de origen asociada.

Explicación:	Ha intentado eliminar el vínculo entre el calificador de origen MQ y el calificador de origen asociado.
Respuesta del usuario:	Para eliminar el vínculo, quite la asociación entre el calificador de origen MQ y el calificador de origen asociado en el cuadro de diálogo Editar transformación del calificador de origen MQ.

Los orígenes VSAM, XML y MQ se conectan exactamente a una transformación de calificador de origen.

Explicación:	Ha intentado conectar una definición de origen MQSeries, VSAM o XML a más de una transformación de normalizador o de calificador de origen. Esta operación no está permitida.
Respuesta del usuario:	Conecte una definición de origen MQSeries, VSAM o XML a una única transformación de normalizador o de calificador de origen.

Mensajes XML

<Nombre de la columna> no se puede pivotar, ya que es una columna de clave.

Explicación:	Se ha intentado pivotar una columna designada como clave principal.
Respuesta del usuario:	Seleccione otra columna para pivotar. No se puede pivotar una columna designada como clave principal.

No se puede cambiar la cardinalidad. La cardinalidad seleccionada provocará que los grupos <nombres de grupos> no sean válidos.

Explicación:	Ha intentado cambiar la cardinalidad de un elemento que invalida el grupo.
Respuesta del usuario:	No puede cambiar la cardinalidad de un elemento si viola la estructura definida en el esquema DTD o XML asociado.

No se puede crear el grupo no normalizado, ya que el elemento/atributo XML <nombre de columna> tiene una relación varios a varios con el elemento/atributo XML <nombre de columna>.

Explicación: En el grupo, tiene al menos dos elementos que se producen varias veces con una relación varios a varios.

Respuesta del usuario: No puede colocar en el mismo grupo más de un elemento que se produzca varias veces con una relación varios a varios. Los elementos que se producen varias veces en un grupo no normalizado deben tener una relación de uno a varios.

El elemento/atributo <nombre de elemento o atributo> se produce sólo una vez y no se puede pivotar.

Explicación: Intentó pivotar un elemento que se produce sólo una vez.

Respuesta del usuario: Es una advertencia. No es necesario pivotar una columna que se produce sólo una vez. Puede continuar con la acción si está seguro de que desea pivotar la columna.

El grupo <grupo> no puede estar relacionado con el grupo <grupo>. Los grupos relacionados deben hallarse bajo la misma rama del árbol XML.

Explicación: Intentó definir una clave externa para relacionarla con la clave primaria de un grupo que está en la cadena primaria por debajo del grupo actual.

Respuesta del usuario: Cree la relación con otra clave primaria. Sólo puede definir una clave externa para relacionarla con la clave primaria de un grupo que, en la cadena primaria, esté por encima del grupo actual.

Ya existe una clave <nombre columna> en este nivel. <nombre columna> tiene una correspondencia directa con <nombre columna>.

Explicación: Ha intentado agregar una clave a un nivel de jerarquía que ya tiene una clave.

Respuesta del usuario: No se puede tener más de una clave para un nivel de jerarquía.

Solamente se pueden pivotar elementos de hoja. <nombre de columna> se refiere a un elemento que no es de hoja <nombre de elemento> y no puede pivotarse.

Explicación: Ha intentado pivotar una columna que apunta a un elemento que no es un elemento de hoja.

Respuesta del usuario: Seleccione otra columna que pivotar. Solamente se pueden pivotar atributos y elementos de hoja.

Solamente un puerto de referencia puede hacer referencia a un puerto de transferencia en una transformación XML Generator.

Explicación: Hay más de un puerto de referencia que hace referencia al mismo puerto de transferencia.

Respuesta del usuario: Quite los puertos de referencia duplicados.

Un puerto de referencia sólo se puede crear en el grupo raíz de XML.

Explicación: Un grupo que no sea raíz en una transformación del generador XML contiene un puerto de referencia.

Respuesta del usuario: Elimine el puerto de referencia no válido.

Origen: <origen> no forma parte de la orden de unión de origen.

Explicación:	Designer no reconoce los orígenes para la orden de unión de origen.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que todos los orígenes del reemplazo de la orden de unión sean orígenes válidos en el calificador de origen de aplicación.</p> <p>Si indicó un reemplazo de orden de unión y un reemplazo de condición de unión, asegúrese de haber colocado un punto y coma entre el reemplazo de la orden y el reemplazo de la condición.</p>

El archivo XML tiene menos elementos que el valor pivote especificado. El elemento <nombre del elemento> aparece solo <número> veces en el archivo XML.

Explicación:	El valor pivote que ha especificado es mayor que el número de veces que el elemento aparece en el archivo XML desde el que está importando.
Respuesta del usuario:	Es una advertencia. Puede continuar con la acción si sabe que el valor pivote coincidirá con el número de veces que el elemento aparece en el archivo XML de origen cuando ejecute la sesión.

Los metadatos XML no son válidos.

Explicación:	La definición XML contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	La definición XML no se puede utilizar. Debe volver a crearla.

No puede tener una columna pivotada y una columna no pivotada que hagan referencia al mismo elemento. La columna <nombre de columna> está pivotada, mientras que la columna <nombre de columna> no lo está.

Explicación:	Tiene una columna pivotada y otra sin pivotar en un grupo que remite al mismo elemento.
Respuesta del usuario:	Esto es una advertencia. Puede recibir esta advertencia si pivota el mismo elemento en varias columnas de un grupo. Puede continuar con la acción si está seguro de que desea pivotar la columna.

CAPÍTULO 2

Mensajes del administrador de Informatica

- [Mensajes del administrador de Informatica, 42](#)

Mensajes del administrador de Informatica

Corrija los errores de validación en <nombre del campo> e intente de nuevo la actualización. <mensaje de error>.

Explicación:	Se produce un error de validación cuando los datos no pueden ser validados por alguna razón. Por ejemplo, si introduce texto en un campo que requiere un número entero, los datos no pueden ser validados debido a que son de un tipo de datos incorrecto.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y realice los cambios necesarios. Por ejemplo, si la descripción del error indica que se requiere un valor entero en el campo, escriba un valor entero en lugar de un valor de texto. Para obtener más información, busque la causa y la acción para el código de error.

El servicio de dominios no pudo deshabilitar el proceso por el siguiente error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios encontró un problema al deshabilitar el proceso de servicio. Es posible que el proceso de servicio se estuviera iniciando cuando intentó habilitarlo.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

El servicio de dominios no pudo deshabilitar el servicio por el siguiente error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios encontró un problema al deshabilitar el servicio. Es posible que el servicio ya se haya deshabilitado o que se esté iniciando.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Por ejemplo, si el servicio iba a habilitarse cuando intentó deshabilitarlo, espere a que el servicio vuelva a estar habilitado para intentar deshabilitarlo. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

El servicio de dominios no pudo habilitar el proceso por el siguiente error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios encontró un problema al habilitar el proceso de servicio. Es posible que el proceso de servicio se estuviera cerrando cuando intentó habilitarlo o que el nodo en el que se ejecuta el proceso de servicio no esté disponible.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

El servicio de dominios no pudo habilitar el servicio por el siguiente error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo habilitar el servicio cuando hizo clic en el botón Habilitar. Este error puede aparecer, por ejemplo, si el servicio se estaba cerrando cuando intentó habilitarlo.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Por ejemplo, si la operación de cierre no había finalizado cuando intentó habilitar el servicio, espere a que el servicio se cierre completamente antes de hacer clic en el botón Habilitar. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

Indique una ubicación válida para la configuración compartida en el nodo <nombre de nodo>.

Explicación:	No se proporcionó ninguna ubicación para el archivo de configuración compartida.
Respuesta del usuario:	Indique la ubicación de almacenamiento para el archivo de configuración compartida.

No se pudo crear una conexión con la base de datos especificada: Motivo <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo iniciar el servicio de administrador de metadatos porque no se pudo conectar a la base de datos del repositorio.
Respuesta del usuario:	Corrija el error e inicie de nuevo el servicio.

Se produjo el siguiente error al intentar suprimir el nodo. Error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo suprimir el nodo del dominio. Puede haberse producido un error cuando el administrador de servicios intentó anular los procesos que se ejecutaban en el nodo. Puede que el administrador de servicios haya encontrado un problema al apagar el nodo. Puede también que haya habido un problema cuando el administrador de servicios intentaba suprimir el nodo del archivo domainmeta.xml.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

Se produjo el siguiente error al intentar suprimir el servicio. Error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo suprimir el servicio.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

Se produjo el siguiente error al intentar apagar el nodo. Error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo apagar el nodo.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

El siguiente error se produjo al habilitar este servicio. Error: <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo habilitar el servicio cuando intentó crearlo. Se puede producir este error, por ejemplo, si el nodo que especificó para ejecutar el servicio no está disponible.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y efectúe los cambios necesarios. Si la descripción del error indica, por ejemplo, que el nodo no está disponible, reinicie el nodo o configure el servicio para que se ejecute en un nodo diferente. Si desea más información, busque la causa y la acción que debe seguir para el código de error.

Esta clave ya se utilizó par actualizar la licencia. Use otra clave para la actualización.

Explicación:	No se puede utilizar la misma clave más de una vez para actualizar una licencia.
Respuesta del usuario:	Compruebe que usa la clave correcta para actualizar la licencia.

No se pudo determinar la ubicación de los archivos de configuración compartidos para algunos nodos. Compruebe que todos los nodos se estén ejecutando.

Explicación:	El administrador de servicios no pudo determinar la ubicación de los archivos de configuración compartidos. Este problema se puede producir si el nodo no se está ejecutando o si hay algún error con la conexión con el nodo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todos los nodos del dominio se estén ejecutando.

No se han podido exportar los registros para la consulta especificada debido al siguiente error. Error - <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no ha podido exportar los registros para una consulta.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y haga los cambios que sean necesarios. Para más información, consulte la causa y la acción correspondientes al código de error.

No se han podido obtener los registros para la consulta especificada debido al siguiente error. Error - <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no ha podido obtener los registros para una consulta.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y haga los cambios que sean necesarios. Para más información, consulte la causa y la acción correspondientes al código de error.

No se han podido depurar los registros para la consulta especificada debido al siguiente error. Error - <mensaje de error>.

Explicación:	El administrador de servicios no ha podido depurar los registros para una consulta.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y haga los cambios que sean necesarios. Para más información, consulte la causa y la acción correspondientes al código de error.

Se está asignando más de un grupo al grupo <nombre>. Solamente se puede fusionar un grupo con un grupo en el dominio. Corrija el grupo <nombre> e inténtelo otra vez.

Explicación:	Cuando se actualizan grupos en el repositorio, se está intentando asignar múltiples grupos del dominio seleccionado a un grupo individual del dominio PowerCenter®. Por ejemplo, no se pueden asignar los grupos "Ventas" y "ventas" del dominio seleccionado al grupo "Ventas" del dominio PowerCenter. Los nombres de grupo no distinguen mayúsculas de minúsculas en el dominio PowerCenter.
--------------	---

Respuesta del usuario: Cambie el nombre del grupo del dominio seleccionado o fusione uno de los grupos del dominio seleccionado con un grupo diferente del dominio PowerCenter.

Se está asignando más de un grupo al usuario <nombre>. Solamente se puede fusionar un usuario con un usuario del dominio. Corrija el usuario <nombre> e inténtelo otra vez.

Explicación: Cuando se actualizan usuarios en el repositorio, se está intentando asignar múltiples usuarios en el dominio seleccionado a un usuario individual del dominio PowerCenter. Por ejemplo, no se pueden asignar los usuarios "RSmith" y "rsmith" del dominio seleccionado al usuario "RSmith" del dominio PowerCenter. Los nombres de usuario no distinguen mayúsculas de minúsculas en el dominio PowerCenter.

Respuesta del usuario: Cambie el nombre del usuario del dominio seleccionado o fusione uno de los usuarios del dominio seleccionado con un usuario diferente del dominio PowerCenter.

Ninguno de los nodos seleccionados está funcionando. Seleccione un nodo, como mínimo, que pueda conectarse para ejecutar el servicio de puerta de enlace.

Explicación: Los nodos designados como nodos de puerta de enlace se han apagado.

Respuesta del usuario: Inicie uno de los nodos de puerta de enlace designados. Como alternativa, configure como puerta de enlace un nodo que esté funcionando.

No puede quitar el nodo <nombre de nodo> porque es la única puerta de enlace del dominio.

Explicación: Todos los dominios requieren al menos un nodo de puerta de enlace. No puede quitar un nodo de puerta de enlace porque se trata de la única puerta de enlace del dominio.

Respuesta del usuario: Si tiene la opción de alta disponibilidad, cree otro nodo de puerta de enlace para el dominio antes de quitar esta puerta de enlace.

CAPÍTULO 3

Códigos de mensajes A

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes ADV, 46](#)
- [Mensajes ALERT, 46](#)
- [Mensajes ATHR, 47](#)
- [Mensajes AUTH, 50](#)
- [Mensajes AUTHEN, 54](#)

Mensajes ADV

ADV_13226	No se pudo abrir la siguiente dll: <nombre de la biblioteca de vínculos dinámicos>. El motivo es: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede cargar una biblioteca de transformación personalizada externa que dependa de otras bibliotecas.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

Mensajes ALERT

ALERT_10000	No se encontraron los metadatos de alertas en la base de datos de configuración del dominio.
Explicación:	Los metadatos del dominio no son válidos.
Respuesta del usuario:	Restablezca la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio dañado en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informática solucione el problema.
ALERT_10001	El servicio de alerta aún no se ha activado.
Explicación:	El dominio no tiene habilitadas las alertas.

Respuesta del usuario:	Espere a que la puerta de enlace principal se inicialice antes de enviar una nueva solicitud.
ALERT_10002	El usuario <nombre de usuario> no está definido en el dominio.
Explicación:	El usuario especificado no se encuentra en el dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario especificado sea correcto.
ALERT_10003	El usuario <nombre de usuario> no está suscrito para recibir alertas.
Explicación:	El usuario especificado que va a dejar de recibir alertas no está suscrito.
Respuesta del usuario:	El usuario puede haber cancelado la suscripción con anterioridad. Compruebe que el usuario que desea eliminar ya no reciba alertas.
ALERT_10004	No se pueden enviar alertas del tipo <tipo de alerta> para el objeto <nombre de objeto>, mensaje de alerta <mensaje de alerta>, con el error <mensaje de error>.
Explicación:	No se puede enviar la alerta a la que se hace referencia.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la conectividad SMTP y la información del correo electrónico del usuario sean correctas en el dominio.
ALERT_10010	No se puede eliminar el usuario <nombre de usuario> del servicio de alertas.
Explicación:	No se puede eliminar el usuario de alertas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nodo de la puerta de enlace principal se encuentre en ejecución en el dominio.

Mensajes ATHR

ATHR_10000	El administrador de servicios aún no se ha inicializado.
Explicación:	El contenedor de servlets Tomcat no ha inicializado el administrador de servicios.
Respuesta del usuario:	El administrador de servicios aún se está inicializando. Si el administrador de servicios no se inicializa dentro de cinco minutos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10003	El administrador de servicios está deshabilitado y no puede aceptar las solicitudes de autorización.
Explicación:	El administrador de servicios de la puerta de enlace principal ha tenido un problema y se ha deshabilitado.
Respuesta del usuario:	Espere a que se seleccione un nuevo nodo de la puerta de enlace principal. El nuevo nodo de la puerta de enlace principal habilitará su administrador de servicios. Si el nuevo nodo de la puerta de enlace principal no aparece automáticamente, recicle este nodo manualmente.
ATHR_10006	Se ha recibido una solicitud a la que le falta un parámetro obligatorio.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud a la que le falta un parámetro obligatorio.

Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10007	Se ha recibido una solicitud con un parámetro incorrecto <tipo de objeto real> (se esperaba: <tipo de objeto esperado>).
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con un tipo de parámetro incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10010	El administrador de servicios no pudo encontrar <tipo de objeto> <nombre del objeto>.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para autorizar el acceso a un objeto que no se ha encontrado.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10011	El administrador de servicios necesita <contador de parámetros esperados> parámetros dentro del mensaje, pero ha recibido <contador de parámetros reales> parámetros.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con un número de parámetros incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10012	El administrador de servicios ha denegado el acceso a <tipo de objeto> <nombre del objeto>.
Explicación:	Un usuario intentaba acceder a un objeto sin los permisos adecuados.
Respuesta del usuario:	El usuario sólo puede acceder a objetos en los que tenga concedido el permiso.
ATHR_10013	El administrador de servicios no puede procesar el tipo de objeto de autorización de acceso <tipo de objeto>.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud de un tipo de objeto desconocido.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10014	El administrador de servicios del dominio <este dominio> ha recibido una solicitud de autorización para otro dominio <otro dominio>.
Explicación:	Este dominio ha recibido una solicitud para autorizar a un objeto en otro dominio.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10015	El administrador de servicios ha recibido una solicitud externa para ejecutar una operación interna de <el origen de la credencial utilizada>.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud de interna de un remitente no autorizado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el dominio esté a salvo de usuarios no autorizados.

ATHR_10017	El administrador de servicios ha recibido una solicitud de autorización que no contiene ninguna credencial.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud que no tiene credenciales.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión de nuevo o espere a que acaben las selecciones principales.
ATHR_10018	El administrador de servicios no puede procesar el tipo de actividad <tipo de actividad> de la autorización.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud de un tipo de actividad desconocido.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10019	El administrador de servicios ha denegado la autorización de acceso en sólo lectura para el usuario <nombre de usuario> que ha intentado modificar <tipo de objeto> <nombre de objeto>.
Explicación:	Un usuario está tratando de modificar un objeto sin los permisos adecuados.
Respuesta del usuario:	El usuario sólo puede leer objetos en los que tenga concedido el permiso.
ATHR_10021	El administrador de servicios ha denegado la autorización de acceso al usuario <nombre de usuario> que ha intentado acceder a <tipo de objeto> <nombre de objeto>.
Explicación:	Un usuario está tratando de acceder a un objeto fuera de los registros del repositorio.
Respuesta del usuario:	Los usuarios sólo pueden acceder a los objetos relacionados con el repositorio al que han accedido.
ATHR_10022	El administrador de servicios ha denegado el acceso al usuario <nombre de usuario> ya que el servicio/carpeta se ha especificado incorrectamente: <servicio y carpeta>.
Explicación:	Un usuario está tratando de acceder a un servicio y carpeta que no se ha especificado correctamente.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10023	El administrador de servicios ha denegado el acceso al usuario <nombre de usuario> ya que el servicio <servicio> no se ha encontrado.
Explicación:	Un usuario está tratando de acceder a un servicio no referenciado en este dominio.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que no se hayan producido cambios en los servicios en este dominio.
ATHR_10024	El administrador de servicios ha denegado el acceso al usuario <nombre de usuario> ya que la solicitud se ha hecho para el tipo de servicio <tipo de servicio> incorrecto.
Explicación:	Un usuario está tratando de acceder a un objeto sin los permisos adecuados.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

ATHR_10025	El administrador de servicios ha denegado el acceso al usuario <nombre de usuario> ya que la solicitud se ha realizado para otro dominio <nombre del dominio>.
Explicación:	Un usuario está tratando de acceder a otro dominio.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
ATHR_10026	El usuario <nombre de usuario> no tiene permiso para acceder a otro usuario del dominio.
Explicación:	Un usuario trata de acceder a otro usuario sin tener el permiso adecuado.
Respuesta del usuario:	El usuario debe solicitar al administrador del dominio autorización para realizar la acción deseada.

Mensajes AUTH

AUTH_10000	El administrador de servicios no pudo habilitar la autenticación porque el estado de autenticación no es válido.
Explicación:	No se puede acceder al disco compartido de red que almacena los datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe el acceso al disco compartido que almacena la base de datos de configuración del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no está sincronizada con la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Desconecte la puerta de enlace para forzar la selección de la puerta de enlace principal. Si el problema se resuelve, arregle a continuación la configuración del nodo con <i>infacmd</i> .
Explicación:	La configuración de autenticación tiene datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informática solucione el problema.
AUTH_10001	El administrador de servicios aún no se ha inicializado.
Explicación:	El contenedor de servlets Tomcat no ha inicializado el administrador de servicios.
Respuesta del usuario:	El administrador de servicios aún se está inicializando. Si el administrador de servicios no se inicializa dentro de cinco minutos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
AUTH_10005	El administrador de servicios está deshabilitado y no puede aceptar solicitudes de autenticación.
Explicación:	El administrador de servicios de la puerta de enlace principal ha tenido un problema y se ha deshabilitado.
Respuesta del usuario:	Espere a que se seleccione un nuevo nodo de la puerta de enlace principal. El nuevo nodo de la puerta de enlace principal habilitará su administrador de servicios. Si el nuevo nodo de la puerta de enlace principal no aparece automáticamente, recicle este nodo manualmente.

AUTH_10007	No se puede agregar el usuario porque <nombre de usuario> ya existe.
Explicación:	No se puede crear un usuario con el mismo nombre que un usuario ya existente.
Respuesta del usuario:	Utilice un nombre de usuario diferente para crear el usuario.
AUTH_10009	No se puede eliminar el usuario Administrador.
Explicación:	El usuario Administrador no se puede eliminar. Esta operación no está permitida.
Respuesta del usuario:	No intente eliminar el usuario Administrador.
AUTH_10010	No se puede cifrar la credencial porque los caracteres del nombre de usuario, contraseña o nombre de dominio no son compatibles con UTF-16LE.
Explicación:	El nombre de usuario, contraseña o nombre de dominio contienen caracteres que no son compatibles con UTF-16LE.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el nombre de usuario, contraseña o nombre de dominio contengan caracteres que sean compatibles con UTF-16LE.
AUTH_10011	No se pudo habilitar la autenticación.
Explicación:	No se puede acceder al disco compartido de red que almacena la base de datos de la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe el acceso al disco compartido que almacena los datos de configuración del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no está sincronizada con la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Desconecte la puerta de enlace para forzar la selección de la puerta de enlace principal. Si el problema se resuelve, arregle la configuración del nodo con <i>infacmd</i> .
Explicación:	Faltan los datos de autenticación o no son válidos dentro de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informatica solucione el problema.
AUTH_10014	Los datos de autenticación no son válidos ya que no contienen usuarios.
Explicación:	Los datos de autenticación no son válidos en la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informatica solucione el problema.
AUTH_10015	No se ha suministrado una entrada requerida por la operación <nombre de la operación>.
Explicación:	La entrada requerida por la operación no se ha suministrado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

AUTH_10016	La solicitud no se puede realizar debido a que no se ha encontrado el usuario <nombre de usuario>.
Explicación:	Se ha hecho un intento de actualizar los datos del usuario, pero el administrador de servicios no pudo autenticar al usuario especificado en la solicitud.
Respuesta del usuario:	Si el error se presenta debido a una petición de usuario, vuelva a enviar la solicitud con un nombre de usuario válido. Puede que tenga que volver a crear el usuario.
AUTH_10018	Una solicitud de operación <nombre de la operación> esperaba una entrada de tipo <tipo de entrada esperada>, pero se ha suministrado una del tipo <tipo de entrada real>.
Explicación:	La autenticación no ha recibido la información solicitada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
AUTH_10019	El sistema no reconoce el nombre de usuario o la contraseña.
Explicación:	El nombre de usuario y la contraseña no son válidos. El usuario no se puede autenticar.
Respuesta del usuario:	Escriba un nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión.
AUTH_10022	El nodo <nombre de nodo> no está definido dentro del dominio.
Explicación:	El nodo no se ha definido en el dominio.
Respuesta del usuario:	Cambie la configuración del nodo o agregue el nodo al dominio.
AUTH_10023	El nombre de usuario o la contraseña del administrador no se encuentran en la configuración del dominio.
Explicación:	Los datos de autenticación no son válidos en la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informática solucione el problema.
AUTH_10024	Se ha producido un error en la solicitud del mensaje debido a que el mensaje contenía credenciales que no han sido reconocidas por el sistema.
Explicación:	La solicitud del mensaje contenía credenciales no válidas.
Respuesta del usuario:	Si el error se presenta debido a una solicitud del usuario, deberá iniciar sesión de nuevo y volver a enviar la solicitud para obtener una credencial válida. En caso contrario, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
AUTH_10026	El subprocesso se ha interrumpido mientras se asociaba el nodo <nombre del nodo> con el dominio.
Explicación:	Se produjo un problema con los subprocessos mientras se asociaba un nodo.
Respuesta del usuario:	Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

AUTH_10027	El usuario <nombre de usuario> asociado con el nodo <nombre del nodo> no se ha encontrado en el dominio.
Explicación:	El usuario especificado en el nodo no se ha encontrado en el dominio.
Respuesta del usuario:	Agregue el usuario al dominio o redefina el nodo con un usuario.
AUTH_10028	La contraseña asociada con el nodo <nombre de nodo> no es válida.
Explicación:	La contraseña de usuario proporcionada con el nodo no coincide con la contraseña de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Redefina el nodo con la contraseña correcta.
AUTH_10029	El nodo <nombre de nodo> no está asociado en el dominio.
Explicación:	El nodo no está asociado.
Respuesta del usuario:	Redefina el nodo.
AUTH_10030	El usuario <nombre de usuario> no está asociado con el nodo <nombre del nodo>.
Explicación:	El usuario especificado en la configuración del nodo no se ha encontrado en la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Modifique el usuario en el nodo del dominio o redefina el nodo con el mismo usuario que en el nodo del dominio.
AUTH_10031	El nombre de host del nodo <nombre del nodo> es inconsistente entre la configuración del nodo y la configuración del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no es correcta.
Respuesta del usuario:	Redefina el nodo.
Explicación:	El nodo está definido dos veces.
Respuesta del usuario:	Cree un nodo con un nombre diferente.
AUTH_10032	El número de puerto del nodo <nombre del nodo> es inconsistente entre la configuración del nodo y la configuración del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no es correcta.
Respuesta del usuario:	Redefina el nodo.
Explicación:	El nodo está definido dos veces.
Respuesta del usuario:	Cree un nodo con un nombre diferente.

AUTH_10033	La configuración de la puerta de enlace del nodo <nombre del nodo> es inconsistente entre la configuración del nodo y la configuración del dominio.
Explicación:	Ha configurado un nodo de puerta de enlace en las propiedades de dominio y en las propiedades del nodo. El nodo se ha configurado como un nodo de puerta de enlace en un lugar y como un nodo de trabajo en otro lugar.
Respuesta del usuario:	Actualice las propiedades del nodo o del dominio para que el nodo esté configurado como un nodo de puerta de enlace o como un nodo de trabajo en ambos lugares.
AUTH_10036	El usuario <nombre de usuario> no tiene permisos sobre ningún objeto del dominio.
Explicación:	El usuario que intenta iniciar sesión no tiene ningún permiso en el dominio.
Respuesta del usuario:	El usuario debe solicitar al administrador del dominio que le dé permisos o que elimine el usuario.
AUTH_10037	El dominio <nombre del dominio> del servicio de repositorio <nombre del servicio de repositorio> no está vinculado dentro de este dominio.
Explicación:	El usuario intenta iniciar sesión a través de este dominio en un servicio que no se utiliza dentro de este dominio.
Respuesta del usuario:	El usuario debe acceder directamente al dominio del servicio de repositorio o definir el vínculo.
AUTH_10038	El servicio de repositorio <nombre del servicio de repositorio> no está definido o referenciado dentro de este dominio.
Explicación:	El servicio solicitado es desconocido dentro de este dominio.
Respuesta del usuario:	El usuario debe seleccionar un servicio de repositorio conocido por este dominio.
AUTH_10039	El servicio de repositorio <nombre del servicio de repositorio> está definido en varios dominios conocidos <lista de dominios>.
Explicación:	Existen varios servicios de repositorio con el mismo nombre en varios dominios.
Respuesta del usuario:	El usuario también debe especificar el dominio solicitado.

Mensajes AUTHEN

AUTHEN_10001	El administrador de servicios no pudo autenticar al usuario <nombre de usuario> en el dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad>. El usuario está deshabilitado.
Explicación:	Un usuario deshabilitado ha intentado iniciar sesión.
Respuesta del usuario:	Habilite la cuenta del usuario.

AUTHEN_10002 **El administrador de servicios no pudo autenticar al usuario LDAP <nombre de usuario> en el dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad>. El servidor LDAP no pudo autenticar al usuario y se produjo el error <mensaje de error LDAP>.**

Explicación: El servidor LDAP no pudo autenticar al usuario.

Respuesta del usuario: Compruebe el mensaje de error del servidor LDAP para obtener más información.

CAPÍTULO 4

Códigos de mensajes B

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes BAPI, 56](#)
- [Mensajes BR, 59](#)
- [Mensajes BTree, 61](#)
- [Mensajes BW, 63](#)

Mensajes BAPI

BAPI_99101	Faltan uno o más parámetros de conexión.
Explicación:	La conexión de la aplicación RFC/BAPI no contiene valores en al menos un parámetro obligatorio.
Respuesta del usuario:	Incluya valores válidos para todos los parámetros de conexión obligatorios de la aplicación.
BAPI_99102	Ninguno de los parámetros de función <nombre de la función> se ha seleccionado como estructura STATUS RETURN.
Explicación:	No se ha seleccionado ningún parámetro como estado de estructura RETURN de la función especificada en la transformación BAPI/RFC.
Respuesta del usuario:	Especifique una estructura RETURN para la tabla de parámetros de exportación.
BAPI_99103	Se ha especificado el parámetro RETURN de la función. Sin embargo, sólo se han encontrado <número> de <número> valores obligatorios al analizar la cadena del valor de la propiedad.
Explicación:	El servicio de integración no ha encontrado valores de retorno válidos para el parámetro de retorno de la función al analizar la cadena del valor de la propiedad.
Respuesta del usuario:	Introduzca valores de retorno válidos en el parámetro de retorno de la función.
BAPI_99105	Los campos STATUS o TEXT del parámetro RETURN deben tener ABAP tipo CHAR o NUMC.
Explicación:	El tipo de datos ABAP del campo de estado o de texto del parámetro RETURN en la transformación BAPI/RFC no es CHAR o NUMC.

Respuesta del usuario:	Defina el tipo de datos ABAP en CHAR o NUMC en el campo de estado o de texto del parámetro RETURN en la transformación BAPI/RFC.
BAPI_99106	No se pudo encontrar el campo STATUS [{0}] en la estructura RETURN.
Explicación:	No se ha especificado ningún valor válido en el campo de estado de la estructura RETURN en la transformación BAPI/RFC.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor válido en el campo de estado de la estructura RETURN en la transformación BAPI/RFC.
BAPI_99107	No se pudo encontrar el campo TEXT [{0}] en la estructura RETURN.
Explicación:	No se ha especificado un valor válido en el campo de texto de la estructura de retorno en la transformación BAPI/RFC.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor válido en el campo de estado de la estructura de retorno en la transformación BAPI/RFC.
BAPI_99109	No se pudo leer la tabla interna del parámetro de la tabla de función.
Explicación:	Se ha modificado una transformación BAPI/RFC importada desde otro repositorio o carpeta antes de ser importada. Debido a esto, el servicio de integración no ha podido leer la tabla interna del parámetro de la tabla de función.
Respuesta del usuario:	Exporte e importe la transformación BAPI/RFC de nuevo.
BAPI_99113	Se ha producido una excepción <excepción> de la llamada de la función RFC con IntegrationID <integration_ID>.
Explicación:	Error en la llamada RFC en el sistema SAP desde el servidor de aplicaciones de SAP.
Respuesta del usuario:	Introduzca datos de entrada válidos para el sistema SAP. Compruebe que el servicio de aplicaciones de SAP se esté ejecutando.
BAPI_99116	El servicio de integración no pudo crear una tabla interna de SAP para el parámetro de la tabla de función [{0}].
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una tabla interna de SAP. Puede que el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración no tenga memoria.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el equipo en el que reside el nodo tenga memoria suficiente.
BAPI_99118	El servicio de Integración no pudo encontrar el campo [{0}] en la estructura RETURN.
Explicación:	No se ha especificado un valor válido en el campo de estado de la estructura RETURN en la transformación BAPI/RFC.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor válido en el campo de estado de la estructura RETURN en la transformación BAPI/RFC.
BAPI_99129	Error en el commit de la llamada a SAP.
Explicación:	El servicio de integración no pudo hacer una llamada a la función commit para SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error en el registro de la sesión para obtener más información.

BAPI_99133	El servicio de integración no se pudo conectar a SAP.
Explicación:	La información de la conexión en la conexión de la aplicación BAPI/RFC no es válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe los parámetros de conexión.
Explicación:	Se ha producido un error en el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
BAPI_99135	Se ha producido un desbordamiento de datos cuando el servicio de integración ha aplicado el valor predeterminado <valor> al parámetro de la función <nombre del parámetro de la función> para el ID de integración <número de ID>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo copiar los valores predeterminados del parámetro. El valor del parámetro no se ajusta a los metadatos del parámetro. Por ejemplo, puede que no tenga la longitud, escala o precisión correctas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor se ajuste a los metadatos del parámetro.
BAPI_99136	Desbordamiento de datos <datos> en el puerto <número de puerto> para el ID de integración <número de ID>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo copiar los valores de entrada del parámetro. El valor del parámetro no se ajusta a los metadatos del parámetro. Por ejemplo, puede que no tenga la longitud, escala o precisión correctas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor se ajuste a los metadatos del parámetro.
BAPI_99137	Se produjo un desbordamiento de datos cuando el servicio de integración aplicó el valor predeterminado <valor> al campo <nombre de campo> para la clave original <valor de clave original>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo copiar los valores predeterminados del campo. El valor de campo no se ajusta al campo de metadatos. Por ejemplo, puede que no tenga la longitud, escala o precisión correctas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor de campo se ajuste a los metadatos del campo.
BAPI_99138	Error de conversión de datos para el puerto <número de puerto> con los datos <datos>.
Explicación:	El sistema SAP podría haber enviado los datos con una precisión o escala que no se ajusta a los metadatos del parámetro.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los tipos de datos de la transformación sean compatibles con los tipos de datos de SAP. O bien, aumente la precisión o la escala del puerto.
Explicación:	Los datos contienen inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BAPI_99139	Error de conversión de datos para el puerto <número de puerto>.
Explicación:	El sistema SAP podría haber enviado los datos con una precisión o escala que no se ajusta a los metadatos del parámetro.

Respuesta del usuario:	Compruebe que los tipos de datos de la transformación sean compatibles con los tipos de datos de SAP. O bien, aumente la precisión o la escala del puerto.
Explicación:	Los datos contienen inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BAPI_99140	El servicio de integración no pudo recuperar los metadatos para el parámetro <nombre del parámetro> de la función RFC <nombre de la función> de SAP.
Explicación:	El sistema SAP no puede contener los metadatos del parámetro especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar al sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe los parámetros de la conexión en la conexión de la aplicación RFC/BAPI. O bien, compruebe que el servicio de integración y el sistema SAP estén en ejecución. Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

Mensajes BR

BR_16001	Error durante la conexión con la base de datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos. Es posible que se haya conectado incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Los nombres de usuario y las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
BR_16002	ERROR: No se pudo realizar la inicialización.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar el lector.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión. Si no hay más mensajes, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BR_16004	ERROR: No se pudo realizar la acción de preparación.
Explicación:	El servicio de integración no pudo preparar la consulta SQL para la transformación del calificador de origen.
Respuesta del usuario:	Valide la asignación en Designer.
Explicación:	Puede que haya cerrado la sesión durante el proceso del lector o bien el servicio de integración haya cerrado el proceso del lector debido a errores internos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión.

BR_16009	Ejecución del lector terminada.
Explicación:	Puede que haya cerrado la sesión durante el proceso del lector o bien el servicio de integración haya cerrado el proceso del lector debido a errores internos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión.
BR_16034	ERROR: No se pudo realizar la acción de obtener.
Explicación:	Se produjo un error al obtener información de la base de datos relacional de origen.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay más errores de la base de datos en el registro de la sesión. Si no hay más errores, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BR_16036	Error al buscar la función de inicialización del lector en la biblioteca cargada dinámicamente.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BR_16037	Error al inicializar el controlador.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BR_16038	Error en la comprobación del estado: <mensaje de error>. No se pudo realizar la inicialización del lector.
Explicación:	Puede que la asignación no sea válida.
Respuesta del usuario:	Valide la asignación en Designer y ejecute la sesión de nuevo. Si la sesión no funciona, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
BR_16045	La ejecución del lector está terminando. Se ha alcanzado el límite máximo de errores <número máximo de errors> cuando se leían datos de <nombre de archivo>.
Explicación:	El servicio de integración ha alcanzado el límite máximo de errores al leer datos desde un archivo de origen.
Respuesta del usuario:	Consulte el error anterior en el registro de la sesión.
BR_16046	La consulta definida por el usuario <nombre de la consulta> tiene referencias a parámetros de la asignación o variables que no se pueden resolver correctamente.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error al expandir los parámetros y las variables referenciados en la consulta especificada.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de declarar los parámetros y las variables en la consulta especificada y de tener valores de inicio válidos.

BR_16047	La condición de unión definida por el usuario y/o la condición del filtro de origen <nombre de la condición> tiene referencias a parámetros de asignación o variables que no se pueden resolver correctamente.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error al expandir los parámetros y las variables referenciados en la condición de filtro o unión especificados.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de declarar los parámetros y las variables en la condición de filtro o unión especificados y de tener valores de inicio válidos.
BR_16048	La condición del filtro de origen definida por el usuario <nombre de la condición> tiene referencias a parámetros de asignación o variables que no se pueden resolver correctamente.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error al expandir los parámetros y las variables en la condición de filtro especificada.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de declarar los parámetros y las variables en la cadena especificada y de tener valores de inicio válidos.
BR_16050	La cadena facilitada por el usuario <valor de la cadena> tiene referencias a parámetros de asignación o variables que no se pueden resolver correctamente.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error al expandir los parámetros y las variables en la cadena especificada.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de declarar los parámetros y las variables en la cadena especificada y de tener valores de inicio válidos.
BR_16056	La información de FTP del repositorio está dañada.
Explicación:	El repositorio contiene información de FTP inconsistente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Mensajes BTree

BTree_90002	Error: El tamaño de la memoria caché especificado es demasiado pequeño. Debe ser más grande que <tamaño>
Explicación:	La sesión ha fallado porque el tamaño de la memoria caché especificado para la transformación no es suficiente.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, aumente el tamaño de la memoria caché.
BTree_90004	Error al inicializar el árbol B.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Explicación:	La cantidad de memoria es insuficiente para procesar la transformación.

Respuesta del usuario:	Compruebe que la máquina que ejecuta el servicio de integración tenga memoria suficiente para procesar la transformación.
BTree_90005	No se ha podido abrir el archivo de memoria caché del índice.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de lectura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de lectura en el directorio de la memoria caché.
BTree_90006	No se puede escribir en el archivo de memoria caché del índice.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
BTree_90007	La clave <nombre de la clave> no está en la memoria caché del índice.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar la clave principal o la clave externa en la memoria caché del índice porque los archivos de la memoria caché pueden haber sido modificados o eliminados.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo.
BTree_90009	Error al desbloquear el bloque de memoria caché en el grupo <grupo>.
Explicación:	El directorio de la memoria caché no tiene espacio suficiente en disco.
Respuesta del usuario:	Libere espacio en el disco.
BTree_90010	Error al bloquear el bloque de memoria caché en el grupo <grupo>. Aumente el tamaño de la memoria caché.
Explicación:	La sesión ha fallado porque el tamaño de la memoria caché especificado para la transformación no es suficiente.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, aumente el tamaño de la memoria caché.
Explicación:	El directorio de la memoria caché no tiene espacio suficiente en disco.
Respuesta del usuario:	Libere espacio en el disco.
BTree_90011	Error al insertar una fila en el índice de clave externa para el grupo <grupo>.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Explicación:	El directorio de la memoria caché no tiene espacio suficiente en disco.
Respuesta del usuario:	Libere espacio en el disco.
BTree_90012	Error al insertar una fila en el índice de clave principal para el grupo <grupo>.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.

Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Explicación:	El directorio de la memoria caché no tiene espacio suficiente en disco.
Respuesta del usuario:	Libere espacio en el disco.
BTree_90013	Error: No se puede eliminar la fila duplicada.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Explicación:	El directorio de la memoria caché no tiene espacio suficiente en disco.
Respuesta del usuario:	Libere espacio en el disco.
BTree_90014	Error: El administrador de la memoria caché no pudo asignar un bloque nuevo.
Explicación:	La sesión ha fallado porque el tamaño de la memoria caché especificado para la transformación no es suficiente.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, aumente el tamaño de la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Explicación:	La cantidad de memoria es insuficiente para procesar la transformación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la máquina que ejecuta el servicio de integración tenga memoria suficiente para procesar la transformación.

Mensajes BW

BW_41013	No se puede conectar con el servicio de integración <nombre del servicio de integración> en el dominio <nombre del dominio>.
Explicación:	La configuración de la conexión del servicio de integración es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando. Compruebe el nombre de usuario, contraseña, nombre de host y la configuración del número de puerto del servicio de integración.
BW_41014	El servidor BW envió una solicitud al servicio SAP BW que no incluía ningún nombre de flujo de trabajo de PowerCenter.
Explicación:	La ficha de selección de terceros de InfoPackage no incluye ningún nombre de flujo de trabajo de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de flujo de trabajo de PowerCenter en la ficha de selección de terceros de InfoPackage.

BW_41020	Error en la conexión a la puerta de enlace SAP.
Explicación:	El destino RFC o la entrada del destino en saprfc.ini son incorrectos.
Respuesta del usuario:	Cambie el destino RFC o la entrada del destino en saprfc.ini.
BW_41027	El servicio de integración no pudo preparar los datos en la fila número <número de fila> para el objetivo <nombre del objetivo>.
Explicación:	Los datos de origen contienen datos no válidos para la fila.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen para que coincidan con el tipo de dato, la escala y la precisión de los campos en la definición del objetivo.
BW_41031	El servicio SAP BW no pudo abrir el archivo de parámetros <archivo de parámetros> para la selección de datos: <selección de datos>.
Explicación:	La propiedad del directorio del archivo de parámetros del servicio SAP BW contiene un directorio que no existe o que no tiene habilitado los permisos de lectura y escritura.
Respuesta del usuario:	En la herramienta del administrador, compruebe que la propiedad del directorio del archivo de parámetros contenga un directorio válido en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio SAP BW. Compruebe también si el directorio tiene habilitados los permisos de lectura y escritura.
BW_41044	La selección de datos se ha especificado en el SAP BW InfoPackage, pero el valor de entrada en la selección de terceros no tiene el formato de Folder:Workflow:Session. El nombre de flujo de trabajo se utilizará como el nombre de sesión en el encabezado del archivo de parámetros.
Explicación:	El servidor SAP NetWeaver BI envió una solicitud al servicio SAP BW que contiene una entrada de selección de datos, pero no especifica el nombre del flujo de trabajo en la ficha de selección de terceros con el formato correcto.
Respuesta del usuario:	Escriba el nombre del flujo de trabajo en la ficha de selección de terceros de InfoPackage utilizando el formato <nombre de la carpeta de PowerCenter>:<nombre del flujo de trabajo de PowerCenter>:<nombre de la sesión de PowerCenter>.
BW_41052	El servicio SAP BW no se pudo conectar al servicio de integración.
Explicación:	Puede que el servicio de integración no se esté ejecutando. O el servicio SAP BW contiene información de conexión incorrecta para el servicio de integración asociado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando. O, en la herramienta del administrador, compruebe que el servicio SAP BW contenga información de conexión correcta para el servicio de integración.
BW_41058	El servicio SAP BW ha alcanzado el número de errores máximo al intentar conectar con el sistema BW. El servicio SAP BW se cerrará.
Explicación:	El servicio SAP BW ha intentado conectarse con el sistema SAP NetWeaver BI en cinco ocasiones sin éxito.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo saprfc.ini esté configurado correctamente.

BW_41065	Se ha producido un error en la solicitud del flujo de trabajo con el mensaje <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo iniciar el flujo de trabajo de SAP NetWeaver BI por la razón especificada en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Corrija el problema especificado en el mensaje y reinicie el flujo de trabajo.
BW_41073	El servicio SAP BW ha recibido una llamada a la función incompatible <función>.
Explicación:	El servicio SAP BW ha recibido una llamada RFC del sistema SAP NetWeaver BI de una función que no está registrada en el servicio SAP BW.
Respuesta del usuario:	Utilice el destino RFC creado para el servicio SAP BW en el sistema SAP NetWeaver BI para la carga de datos únicamente.
BW_41076	Error al obtener las propiedades de la configuración del servicio SAP BW: <propiedades>.
Explicación:	El servicio SAP BW no se pudo iniciar porque contiene propiedades con valores no válidos.
Respuesta del usuario:	En la herramienta del administrador, compruebe que las propiedades del servicio SAP BW estén configuradas correctamente.
BW_41077	Error al inicializar el servicio.
Explicación:	El servicio SAP BW no pudo inicializar el servicio LMAPI porque no se pudo conectar con el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando. O, en la herramienta del administrador, compruebe que el servicio SAP BW contenga información de conexión correcta para el servicio de integración.
BW_41082	El servicio SAP BW no pudo encontrar el servicio de integración <nombre del servicio de integración> en el dominio <nombre del dominio>.
Explicación:	El servicio SAP BW no pudo encontrar el servicio de integración en el dominio especificado en la ficha de selección de terceros de InfoPackage. Los valores de las propiedades del nombre del servicio de integración y del dominio podrían no ser válidos.
Respuesta del usuario:	En el sistema SAP NetWeaver BI, compruebe que el dominio y el nombre del servicio de integración introducido en la ficha de selección de terceros sean válidos.
Explicación:	Puede que el servicio de integración no esté habilitado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración esté habilitado.

CAPÍTULO 5

Códigos de mensajes C

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes CFG, 66](#)
- [Mensajes CMD, 75](#)
- [Mensajes CMN, 76](#)
- [Mensajes CNX, 113](#)
- [Mensajes CONF, 113](#)
- [Mensajes CSE, 114](#)
- [Mensajes CTSDK, 115](#)

Mensajes CFG

CFG_10000	El administrador de servicios no pudo habilitar la configuración del dominio porque el estado del dominio no es válido.
Explicación:	No se puede acceder al disco compartido de red que almacena la base de datos de la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe el acceso al disco compartido donde se encuentra la base de datos de configuración del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no está sincronizada con la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Desconecte la puerta de enlace para forzar la selección de la puerta de enlace principal. Si el problema se resuelve, arregle la configuración del nodo con <i>infacmd</i> .
Explicación:	La configuración del dominio tiene datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informática solucione el problema.
CFG_10001	El administrador de servicios aún no se ha inicializado.
Explicación:	El contenedor de servlets Tomcat no ha inicializado el administrador de servicios.
Respuesta del usuario:	Espere unos minutos. El administrador de servicios aún se está inicializando. Si el administrador de servicios no se inicializa dentro de cinco minutos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

CFG_10005	El administrador de servicios está deshabilitado y no puede aceptar solicitudes de configuración del dominio.
Explicación:	El administrador de servicios de la puerta de enlace principal ha tenido un problema y se ha deshabilitado.
Respuesta del usuario:	Espere a que se seleccione un nuevo nodo de la puerta de enlace principal. El nuevo nodo de la puerta de enlace principal habilitará su administrador de servicios. Si el nuevo nodo de la puerta de enlace principal no aparece automáticamente, recicle este nodo manualmente.
CFG_10008	Se ha recibido una solicitud a la que le falta un parámetro obligatorio.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud a la que le falta un parámetro obligatorio.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CFG_10009	Se ha recibido una solicitud con un parámetro incorrecto <tipo de objeto real> (se esperaba: <tipo de objeto esperado>).
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con un tipo de parámetro incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CFG_10012	No se puede agregar un grupo de opciones del dominio ya existente <grupo de opciones>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un grupo de opciones ya existente.
Respuesta del usuario:	Seleccione el nombre de un grupo de opciones que no esté en uso.
CFG_10013	No se puede encontrar el grupo de opciones <grupo de opciones> del dominio.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para acceder a un grupo de opciones que no se pudo encontrar.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre del grupo de opciones o cree un grupo de opciones.
CFG_10014	No se puede crear una carpeta ya existente <ruta de la carpeta>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para crear una carpeta ya existente.
Respuesta del usuario:	Seleccione un nombre de carpeta que no esté en uso.
CFG_10015	No se puede agregar un dominio vinculado ya existente <nombre de dominio vinculado>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un dominio vinculado ya existente.
Respuesta del usuario:	Seleccione un nombre de dominio vinculado que no esté en uso.
CFG_10017	No se puede eliminar el nodo de dominio <nombre de nodo> porque es la única puerta de enlace del dominio.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar la última puerta de enlace en el dominio.
Respuesta del usuario:	Seleccione o cree otro nodo que sea una puerta de enlace antes de continuar.

CFG_10018	La carpeta <ruta de la carpeta> no está vacía.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar una carpeta que está en uso.
Respuesta del usuario:	Mueva o elimine contenido de la carpeta antes de continuar.
CFG_10019	No se puede eliminar la carpeta raíz.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar la carpeta raíz.
Respuesta del usuario:	No puede hacer esta operación porque la carpeta está protegida.
CFG_10020	No se puede cambiar la lista de nodos asociados con el servicio de integración <nombre de servicio> mientras el servicio esté habilitado.
Explicación:	Se recibió una solicitud para cambiar los nodos a cuadrícula, la cuadrícula a nodos, o una cuadrícula a otra cuadrícula en un servicio de integración habilitado.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el servicio antes de hacer este tipo de cambios.
CFG_10021	El administrador de servicios no pudo leer la configuración del dominio de la base de datos <tipo de la base de datos> en <host de la base de datos>:<puerto de la base de datos> con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no pudo leer la configuración del dominio de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la información de conectividad de la base de datos especificada para el dominio sea correcta.
Explicación:	La configuración del dominio tiene datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informatica solucione el problema.
CFG_10022	No se puede asociar el servicio <nombre del servicio> con el repositorio debido a: <motivo del fallo>.
Explicación:	Error al intentar asociar un servicio con un repositorio.
Respuesta del usuario:	Corrija el error enumerado antes de intentarlo de nuevo.
CFG_10023	No se puede desasociar el servicio <nombre del servicio> con el repositorio debido a: <motivo del fallo>.
Explicación:	Error al intentar desasociar un servicio con un repositorio.
Respuesta del usuario:	Corrija el error enumerado antes de intentarlo de nuevo.
CFG_10025	No se puede eliminar la cuadrícula <nombre de la cuadrícula> porque está referenciada por estos servicios: <lista de servicios>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar una cuadrícula que está referenciada por algunos servicios.

Respuesta del usuario:	Asigne los servicios enumerados a otras cuadrículas o nodos antes de continuar.
CFG_10026	La cuadrícula <nombre de la cuadrícula> contiene nodos <lista de nodos> que no están definidos en el dominio.
Explicación:	Se recibió una solicitud para incluir nodos que no existen en una cuadrícula.
Respuesta del usuario:	Utilice sólo nodos existentes cuando modifique la cuadrícula.
CFG_10027	Los servicios <lista de servicios> no existen en el dominio.
Explicación:	Los servicios enumerados no existen en el dominio.
Respuesta del usuario:	Utilice sólo servicios existentes en la operación solicitada.
CFG_10028	No se puede eliminar el dominio vinculado <nombre del dominio vinculado> porque está referenciado por estos servicios: <lista de servicios>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar un dominio vinculado que está referenciado.
Respuesta del usuario:	Mueva los servicios enumerados a otro dominio.
CFG_10029	El dominio vinculado <nombre de dominio vinculado> no se encuentra en el dominio.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para acceder a un dominio vinculado que no se pudo encontrar.
Respuesta del usuario:	Vincule el dominio.
CFG_10030	No se puede agregar <nombre del objeto> porque el nombre ya está en uso en el dominio.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un objeto cuyo nombre ya está en uso.
Respuesta del usuario:	Seleccione el nombre de un objeto que no esté en uso.
CFG_10031	No se encuentra <nombre de objeto> <tipo de objeto> en el dominio.
Explicación:	El objeto indicado se ha eliminado o nunca se ha creado en el dominio.
Respuesta del usuario:	Seleccione un objeto que esté definido en el dominio.
CFG_10032	No se puede eliminar el componente <nombre del componente> del administrador de servicios.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar un componente del administrador de servicios.
Respuesta del usuario:	Ninguno. No puede realizar esta operación protegida.
CFG_10033	La carpeta <ruta de la carpeta> ya existe.
Explicación:	Se recibió una solicitud para mover una carpeta a la carpeta primaria con el mismo nombre.
Respuesta del usuario:	Seleccione una carpeta primaria diferente o cambie uno de los nombres.

CFG_10037	No se puede eliminar la licencia <nombre de la licencia> porque hay servicios asignados a ella.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar una licencia que tiene servicios asignados a ella.
Respuesta del usuario:	Mueva los servicios asignados a otra licencia.
CFG_10040	No se puede agregar el dominio vinculado <nombre de dominio vinculado> porque tiene el mismo nombre que el dominio.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un dominio vinculado cuyo nombre ya está en uso.
Respuesta del usuario:	Seleccione un nombre diferente para uno de los dominios.
CFG_10041	La ruta de la carpeta <ruta de la carpeta> no existe.
Explicación:	La ruta de la carpeta que ha proporcionado no existe en el dominio.
Respuesta del usuario:	Proporcione una ruta de carpeta existente o compruebe la ruta de carpeta que ha suministrado.
CFG_10042	El número de serie de la licencia ya está en uso.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar una licencia con el mismo número de serie que otra licencia. Cada licencia debe contener un número de serie único. Cuando se crea la licencia, la clave de licencia original proporciona un número de serie de la licencia.
Respuesta del usuario:	Utilice una clave original diferente para crear la licencia. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una nueva clave de licencia.
CFG_10043	No se pudo agregar una clave de licencia que caducó el <fecha de caducidad>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar una clave de licencia que ya ha caducado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para prorrogar la licencia.
CFG_10044	No se ha encontrado el grupo de opciones de nodo <grupo de opciones> para el nodo <nodo al que pertenece el grupo de opciones>.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para acceder a un grupo de opciones que no se pudo encontrar.
Respuesta del usuario:	Utilice <i>infacmd listNodeOptions</i> para enumerar los grupos de opciones disponibles.
CFG_10045	No se puede agregar el grupo de opciones de nodo <grupo de opciones> al nodo <nombre del nodo>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un grupo de opciones ya existente al nodo.
Respuesta del usuario:	Actualice las opciones individuales del grupo de opciones o elija otro nombre.
CFG_10046	No se puede agregar el recurso <nombre del recurso> del tipo <tipo de recurso> al nodo <nombre del nodo> porque ya existe.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un recurso de nodo ya existente.

Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre o un tipo de recurso diferente.
CFG_10047	No se encuentra el recurso <nombre del recurso> de tipo <tipo del recurso> en el nodo <nombre del nodo>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para actuar en un recurso del nodo que no existe.
Respuesta del usuario:	Proporcione el nombre del recurso antes de continuar.
CFG_10048	El usuario <nombre del usuario> no tiene permisos en el nodo <nombre del nodo>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar o actualizar un nodo con un nombre de usuario de inicio de sesión no válido.
Respuesta del usuario:	Asigne permisos a ese usuario para acceder al nodo o seleccione un usuario que tenga permisos en el nodo.
CFG_10049	No se puede asociar un nodo de puerta de enlace <nombre del nodo> sin especificar el directorio del registro.
Explicación:	Se recibió una solicitud para asociar un nodo de puerta de enlace sin especificar el directorio del registro.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el directorio del registro se haya especificado.
CFG_10050	No se puede cambiar desde o hacia un nodo de puerta de enlace con la operación de actualización.
Explicación:	Se recibió una solicitud para cambiar el estado de la puerta de enlace para un nodo.
Respuesta del usuario:	Utilice los comandos switchToGatewayNode o switchToWorkerNode, o cambie el estado de la puerta de enlace en la herramienta del administrador.
CFG_10051	No se encuentra el usuario <nombre de usuario>.
Explicación:	Se recibió una solicitud para actualizar un nodo con un nombre de usuario de inicio de sesión que no está definido en el dominio.
Respuesta del usuario:	Seleccione un usuario que tenga permisos en el nodo.
CFG_10052	No se puede desasociar un nodo <nombre del nodo> mientras se está ejecutando.
Explicación:	Se ha intentado desasociar un nodo que está en ejecución.
Respuesta del usuario:	Desconecte el nodo previamente.
CFG_10055	La base de datos de la configuración del dominio no es válida porque: <mensaje de validación>.
Explicación:	La base de datos de la configuración del dominio no es válida.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informatica solucione el problema.
CFG_10057	No se pudo establecer conexión con el dominio vinculado <nombre del dominio> debido a que: <mensaje de error>.
Explicación:	El dominio no se puede comunicar con el dominio vinculado especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el administrador de servicios del dominio vinculado se esté ejecutando y que la dirección de su puerta de enlace host:puerto sea correcta.
CFG_10059	No se puede asociar el nodo <nombre del nodo> sin redefinir el nodo.
Explicación:	Se recibió una solicitud para asociar un nodo que probablemente ha sido desasociado y no se ha redefinido.
Respuesta del usuario:	Utilice el comando <i>infacmd</i> <i>defineGatewayNode</i> o <i>defineWorkerNode</i> para redefinir el nodo.
CFG_10060	No se pueden eliminar los permisos del administrador en la carpeta raíz.
Explicación:	Se recibió una solicitud para eliminar el administrador de la carpeta raíz.
Respuesta del usuario:	Ninguno. No puede realizar esta operación protegida.
CFG_10062	No se puede agregar el servicio <nombre del servicio> porque la licencia <nombre de la licencia> no se encuentra en el dominio.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un servicio utilizando una licencia no existente.
Respuesta del usuario:	Especifique una licencia válida a la que asignar el servicio.
CFG_10080	La lista de entrada debe contener un nombre de usuario seguido por al menos el nombre de un objeto.
Explicación:	Se recibió una solicitud con parámetros no válidos.
Respuesta del usuario:	Indique el nombre de usuario seguido al menos por el nombre de un objeto.
CFG_10081	No se encuentra el objeto en la ruta completa <ruta completa del objeto> del dominio.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para un objeto que no se pudo encontrar.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la ruta y el nombre del objeto sean correctos.
CFG_10082	El valor <valor de la opción> para la opción <nombre de la opción> del servicio <nombre del servicio> no es válido.
Explicación:	El valor de la opción especificado para el servicio no es válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la opción especificada sea válida.

CFG_10083	El modo de funcionamiento del servicio de <nombre del servicio> no se puede cambiar al modo seguro mientras el servicio esté habilitado.
Explicación:	El modo de funcionamiento no se puede cambiar al modo seguro mientras el servicio esté habilitado.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el servicio en primer lugar.
CFG_10084	No se puede mover la carpeta raíz.
Explicación:	Se recibió una solicitud para mover la carpeta raíz.
Respuesta del usuario:	Ninguno. No puede realizar esta operación protegida.
CFG_10085	No se puede mover una carpeta a una de sus subcarpetas.
Explicación:	Se recibió una solicitud para mover una carpeta a una de sus subcarpetas.
Respuesta del usuario:	Seleccione una ubicación de destino diferente.
CFG_10086	No se puede realizar la operación en un nodo <nombre del nodo> no asociado.
Explicación:	Se trató de realizar una operación en un nodo no asociado.
Respuesta del usuario:	Asocie el nodo previamente.
CFG_10087	El servicio <nombre del servicio> contiene referencias a dominios vinculados <lista de dominios vinculados> que no se han definido en el dominio.
Explicación:	Se recibió una solicitud para agregar un servicio referenciando dominios vinculados no definidos.
Respuesta del usuario:	Vincule los dominios.
CFG_10088	El nodo <nombre del nodo> se ha modificado para ser un nodo de puerta de enlace en el dominio pero no se pudo actualizar el archivo de metadatos del nodo.
Explicación:	Se encontró un problema en la comunicación con el nodo que no permitió la actualización de su archivo de metadatos.
Respuesta del usuario:	Vaya al nodo y ejecute <i>infacmd</i> <i>defineGatewayNode</i> para que coincida con la definición del dominio.
CFG_10089	El nodo <nombre del nodo> se ha modificado para ser un nodo de trabajo en el dominio pero no se pudo actualizar el archivo de metadatos del nodo.
Explicación:	Se encontró un problema en la comunicación con el nodo que no permitió la actualización de su archivo de metadatos.
Respuesta del usuario:	Vaya al nodo y ejecute <i>infacmd</i> <i>defineWorkerNode</i> para que coincida con la definición del dominio.
CFG_10091	No se ha especificado la ruta completa para el objeto <nombre del objeto>.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para un objeto que requiere la ruta completa.

Respuesta del usuario:	Proporcione la ruta completa del objeto.
CFG_10095	El administrador de servicios no pudo leer la configuración del dominio de la base de datos <tipo de la base de datos> con la cadena de conexión <cadena de conexión de la base de datos> con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El número de puerto asignado al concentrador de servicios web ya está en uso.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la información de conectividad de la base de datos especificada para el dominio sea correcta.
Explicación:	La base de datos de configuración del dominio tiene datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Antes de restaurar la base de datos de configuración del dominio desde el último archivo de copia de seguridad buena conocida, realice en primer lugar una copia de seguridad de la base de datos de configuración del dominio no válido en otro archivo para ayudar a que el servicio internacional de atención al cliente de Informatica solucione el problema.
CFG_10103	No se puede habilitar el servicio <nombre del servicio> con el mismo nombre que el dominio. Cambie el nombre de su servicio.
Explicación:	Un servicio de aplicaciones no puede tener el mismo nombre que el dominio de PowerCenter. Ha actualizado un servicio de repositorio, servicio de integración, servicio de SAP BW o concentrador de servicios web desde una versión anterior que tenía el mismo nombre que el dominio de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Cree un servicio de integración, servicio de SAP BW o concentrador de servicios web con un nombre diferente. Elimine el servicio de aplicaciones que tenga el nombre no válido. En la versión anterior, realice una copia de seguridad y restaure el repositorio en un servicio de repositorio con un nombre diferente. Elimine el servicio de repositorio que tenga el nombre no válido.
CFG_10104	No se puede agregar el servicio <nombre del servicio> con el mismo nombre que el dominio. Cambie el nombre de su servicio.
Explicación:	Un servicio de aplicaciones no puede tener el mismo nombre que el dominio de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre diferente para el servicio de aplicaciones.
CFG_10105	La página de códigos de un servicio de repositorio existente <nombre del servicio de repositorio> no se puede cambiar.
Explicación:	Después de crear un servicio de repositorio, la página de códigos no se puede cambiar en las propiedades del servicio de repositorio.
Respuesta del usuario:	Para cambiar la página de códigos del repositorio, haga una copia de seguridad del repositorio y restáurela en un nuevo servicio de repositorio. Al crear el nuevo servicio de repositorio, especifique una página de códigos compatible.
CFG_10106	No se puede crear un perfil del sistema operativo con el nombre de usuario del sistema "root" porque esto puede dar lugar a una brecha de seguridad.
Respuesta del usuario:	Asigne un usuario del sistema operativo diferente para el perfil del sistema operativo.

CFG_10107	No se puede iniciar el proceso de actualización del servicio ya que los siguientes servicios ya se han actualizado a la versión <versión del servicio>: <lista del servicio>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio requiera una actualización o póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CFG_10110	No se pueden actualizar los servicios porque la lista de los servicios recibidos por el dominio contiene uno o más servicios que no dependen del servicio de repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CFG_10111	No se pueden actualizar los servicios porque la lista de los servicios recibidos por el dominio no contiene uno o más servicios dependientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CFG_10116	La versión del dominio <nombre del dominio> es diferente de la versión del dominio actual. Actualice el dominio a la versión <versión del dominio>.
Respuesta del usuario:	Actualice el dominio a la versión actual del dominio antes de agregarlo al dominio actual.

Mensajes CMD

CMD_35197	El valor <valor> para INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT no es válido. Se utiliza en su lugar el valor predeterminado <valor>.
Explicación:	La variable de entorno INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT se ha definido en un valor incorrecto.
Respuesta del usuario:	Cambie el valor a 0 o a cualquier número entero positivo.
CMD_35198	Error: No se puede conectar al servicio de integración
Explicación:	Puede utilizar la variable de entorno INFA_DOMAINS_FILE para almacenar la ruta de acceso domains.infa. Recibirá un error si la variable de entorno INFA_DOMAINS_FILE no está definida.
Respuesta del usuario:	Agregue la variable de entorno, INFA_DOMAINS_FILE, y establezca la ruta al archivo domains.infa. De forma predeterminada, el archivo domains.infa reside en el directorio de PowerCenter.

Mensajes CMN

CMN_1003	No se ha especificado el puerto del servidor.
Explicación:	No ha especificado el puerto del servicio de integración en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	En la herramienta del administrador, introduzca un valor válido para el puerto del servicio de integración.
CMN_1006	No se ha podido conectar con el repositorio.
Explicación:	La información de la conexión falta o no es válida en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	En la herramienta del administrador, compruebe la información de conectividad. Si aparecen mensajes de error relacionados en el registro de la sesión, corrija los errores antes de intentar conectarse de nuevo.
CMN_1008	Error interno.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno: Pueden aparecer mensajes de error relacionados para poder diagnosticar el error.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1009	Error interno: No se pudo ejecutar el proceso secundario.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1011	Error de asignación de memoria compartida del sistema de <número> bytes para [grupo de búfer DTM]. El error es <código de error del sistema>: <mensaje de error del sistema>.
Explicación:	Se produjo un error durante la asignación de memoria compartida del sistema.
Respuesta del usuario:	Cierre todos los programas innecesarios y reinicie el servicio de integración antes de ejecutar la sesión de nuevo. Compruebe los parámetros del sistema para la asignación de memoria compartida.
CMN_1012	Error: shm_malloc() ha fallado. No ha sido posible asignar los bytes requeridos.
Explicación:	Asignación de memoria compartida insuficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión. Si no hay más mensajes de error, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1017	Se ha encontrado un error al descifrar la contraseña.
Explicación:	Ha introducido una contraseña no válida en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de haber introducido la contraseña correctamente. Las contraseñas pueden distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si la contraseña es correcta, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1021	Evento del controlador de la base de datos.
Explicación:	Se ha producido un evento del controlador de la base de datos.

Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados con el controlador de la base de datos. Si es necesario, consulte la documentación de la base de datos para llevar a cabo una acción.
CMN_1022	Error del controlador de base de datos.
Explicación:	Se ha producido un error del controlador de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados con el controlador de la base de datos. Si es necesario, consulte la documentación de la base de datos para llevar a cabo una acción.
CMN_1023	No se ha especificado la clave de licencia de la base de datos.
Explicación:	No ha especificado la clave de licencia de la base de datos en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Introduzca una clave de licencia de la base de datos válida en la herramienta del administrador.
CMN_1024	Clave de licencia de la base de datos no válida <clave de licencia>.
Explicación:	Ha introducido una clave de licencia no válida en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Especifique una clave de licencia de base de datos válida en la herramienta del administrador.
CMN_1026	Versión del repositorio incorrecta.
Explicación:	Las versiones del repositorio y del software no son iguales. Uno ha sido actualizado, mientras que el otro no se ha actualizado.
Respuesta del usuario:	Si la del repositorio es más antigua, actualice el repositorio. Si la del software es más antigua, actualice el software.
CMN_1028	ERROR: Operación ilegal en un no mutex.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1029	ERROR: Operación ilegal en un mutex.
Explicación:	Error interno.
Respuesta:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1030	ERROR: Operación de desbloqueo ilegal - mutex no está bloqueado.
Explicación:	Error interno.
Respuesta:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1035	Evento de Sybase.
Explicación:	Se produjo un evento de Sybase.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay eventos relacionados con Sybase. Si es necesario, consulte la documentación de Sybase para llevar a cabo una acción.

CMN_1036	Error de Sybase.
Explicación:	Se produjo un error de Sybase.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados con Sybase. Si es necesario, consulte la documentación de Sybase para llevar a cabo una acción.
CMN_1037	Evento de Oracle.
Explicación:	Se ha producido un evento de Oracle.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay eventos relacionados con Oracle. Si es necesario, consulte la documentación de Oracle para llevar a cabo una acción.
CMN_1038	Error de Oracle.
Explicación:	Se ha producido un error de Oracle.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados con Oracle. Si es necesario, consulte la documentación de Oracle para llevar a cabo una acción.
CMN_1040	Error de SQL Server.
Explicación:	Se ha producido un error de Microsoft SQL Server.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados con Microsoft SQL Server. Si es necesario, consulte la documentación de Microsoft SQL Server para llevar a cabo una acción.
CMN_1044	Error de DB2.
Explicación:	Se produjo un error de DB2.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados con DB2. Si es necesario, consulte la documentación de DB2 para llevar a cabo una acción.
CMN_1046	Error de ODBC.
Explicación:	Ha creado un origen de datos ODBC, pero ya no tiene el software o el entorno de conectividad nativa subyacente.
Respuesta del usuario:	Vuelva a configurar el entorno de conectividad nativa y, a continuación, ejecute la sesión.
Explicación:	Se ha producido un error en una sesión con orígenes o destinos DB2 UDB EEE cuando el servicio de integración se ejecutó en AIX y utilizó el administrador del controlador DataDirect ODBC y el controlador DB2 UDB EEE CAE ODBC. Este problema se produce debido a que el administrador del controlador DataDirect ODBC y el controlador DB2 UDB EEE CAE ODBC no son compatibles.
Respuesta del usuario:	No utilice una conexión ODBC. Asegúrese de utilizar sólo una conexión DB2 CAE nativa para una base de datos DB2.
CMN_1049	Error de PM.
Explicación:	Se trata de un error genérico.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión.

CMN_1050	Evento de PM.
Explicación:	Se trata de un error genérico.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión.
CMN_1053	Información de error.
Explicación:	Se trata de un error genérico.
Respuesta del usuario:	Este mensaje cambia dependiendo del error. Compruebe si hay mensajes más específicos en el registro de la sesión.
CMN_1054	Error de asignación de memoria.
Explicación:	Error en asignación de memoria. Puede que los recursos del sistema sean insuficientes.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones innecesarias y reinicie el sistema. Si el problema persiste, puede que tenga que agregar memoria RAM al sistema.
CMN_1055	Error en la preparación de la declaración SQL para obtener datos de búsqueda.
Explicación:	Un nombre de puerto o tipo de datos especificado en una transformación de búsqueda no coincide con la tabla de búsqueda de la base de datos. Los nombres de puerto y los tipos de datos deben coincidir exactamente.
Respuesta del usuario:	Este mensaje debe acompañarse de información sobre el nombre del puerto o de la tabla. Corrija el nombre del puerto o el tipo de datos en la transformación de búsqueda y guarde la asignación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. Es posible que se haya conectado incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. La base de datos que contiene la tabla de búsqueda puede estar caída.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos está levantada antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1056	Error en la ejecución de la declaración SQL para obtener datos de búsqueda
Explicación:	Un nombre de puerto o tipo de datos especificado en una transformación de búsqueda no coincide con la tabla de búsqueda de la base de datos. Los nombres de puerto y los tipos de datos deben coincidir exactamente.
Respuesta del usuario:	Este mensaje debe acompañarse de información sobre el nombre del puerto o de la tabla. Corrija el nombre del puerto o el tipo de datos en la transformación de búsqueda y guarde la asignación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. Es posible que se haya conectado incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. La base de datos que contiene la tabla de búsqueda puede estar caída.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos está levantada antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1057	Error en la obtención de datos de búsqueda de la base de datos.
Explicación:	Un nombre de puerto o tipo de datos especificado en una transformación de búsqueda no coincide con la tabla de búsqueda de la base de datos. Los nombres de puerto y los tipos de datos deben coincidir exactamente.
Respuesta del usuario:	Este mensaje debe acompañarse de información sobre el nombre del puerto o de la tabla. Corrija el nombre del puerto o el tipo de datos en la transformación de búsqueda y guarde la asignación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. Es posible que se haya conectado incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. La base de datos que contiene la tabla de búsqueda puede estar caída.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos está levantada antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1061	ERROR: Proceso terminando por señal/excepción.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1062	Error en la creación de caché de búsqueda.
Explicación:	Se ha producido un error al crear la caché de búsqueda.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión.
CMN_1063	ERROR: Coincidencia múltiple en la búsqueda.
Explicación:	En una transformación de Búsqueda, ha especificado que la opción de Política de búsqueda en coincidencias múltiples devuelva este mensaje de error cuando se encuentren varias ocurrencias de datos.
Respuesta del usuario:	Si no desea que aparezca un mensaje de error cuando se produzcan varias coincidencias en la tabla de búsqueda, cambie la opción Política de búsqueda en coincidencias múltiples.
CMN_1064	Error en la preparación de declaración SQL de búsqueda.
Explicación:	Un nombre de puerto o tipo de datos especificado en una transformación de búsqueda no coincide con la tabla de búsqueda de la base de datos. Los nombres de puerto y los tipos de datos deben coincidir exactamente.
Respuesta del usuario:	Este mensaje debe acompañarse de información sobre el nombre del puerto o de la tabla. Corrija el nombre del puerto o el tipo de datos en la transformación de búsqueda y guarde la asignación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. Es posible que se haya conectado incorrectamente.

Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. La base de datos que contiene la tabla de búsqueda puede estar caída.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos está levantada antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1065	Error en la ejecución de declaración SQL de búsqueda.
Explicación:	Un nombre de puerto o tipo de datos especificado en una transformación de búsqueda no coincide con la tabla de búsqueda de la base de datos. Los nombres de puerto y los tipos de datos deben coincidir exactamente.
Respuesta del usuario:	Este mensaje debe acompañarse de información sobre el nombre del puerto o de la tabla. Corrija el nombre del puerto o el tipo de datos en la transformación de búsqueda y guarde la asignación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. Es posible que se haya conectado incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. La base de datos que contiene la tabla de búsqueda puede estar caída.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos está levantada antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1066	Error en la obtención de la declaración SQL de búsqueda.
Explicación:	Un nombre de puerto o tipo de datos especificado en una transformación de búsqueda no coincide con la tabla de búsqueda de la base de datos. Los nombres de puerto y los tipos de datos deben coincidir exactamente.
Respuesta del usuario:	Este mensaje debe acompañarse de información sobre el nombre del puerto o de la tabla. Corrija el nombre del puerto o el tipo de datos en la transformación de búsqueda y guarde la asignación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. Es posible que se haya conectado incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos que contiene la tabla de búsqueda. La base de datos que contiene la tabla de búsqueda puede estar caída.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos está levantada antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1075	ERROR: Desbordamiento de datos.
Explicación:	Se ha producido un desbordamiento de datos numéricos. Una de las filas ha superado la precisión declarada en la columna de destino. El servicio de integración escribe esa fila en el archivo de rechazos de la sesión y, a veces, en el registro de la sesión, dependiendo del nivel de seguimiento de la sesión. Si ha habilitado el registro de errores de filas, el servicio de integración escribe la fila en el registro de errores.

Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo de rechazos de la sesión o el registro de errores para localizar la fila. Si se trata de un error recurrente, puede que tenga que cambiar la precisión de la columna de transformación de destino.
CMN_1076	Error en la creación de la conexión a la base de datos.
Explicación:	Los parámetros de configuración de la base de datos pueden ser incorrectos.
Respuesta del usuario:	Compruebe la conexión de la base de datos definida en el administrador de flujo de trabajo.
Explicación:	La base de datos o la red pueden estar caídas.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que ambas estén levantadas antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1077	No se ha encontrado la tabla de búsqueda en la base de datos.
Explicación:	Puede que la tabla de búsqueda se haya eliminado o cambiado de nombre desde que la asignación se guardó por última vez.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la tabla de búsqueda en la asignación y en la base de datos. Asegúrese de que los nombres coincidan.
CMN_1078	Error en el acceso al objeto de sincronización.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1079	ADVERTENCIA: La tabla de búsqueda no contiene datos.
Explicación:	La tabla de búsqueda especificada en la asignación no contiene ningún dato, ya que ha especificado una tabla de búsqueda no válida.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la asignación contenga el nombre correcto de la tabla de búsqueda.
Explicación:	La tabla de búsqueda especificada en la asignación está vacía.
Respuesta del usuario:	Importe o introduzca los datos correctos de la tabla de búsqueda.
CMN_1082	ERROR: Condición de búsqueda no válida.
Explicación:	En una transformación de búsqueda, la condición de búsqueda no es válida o está en blanco.
Respuesta del usuario:	Corrija la condición de búsqueda no válida.
CMN_1083	Se ha encontrado un error al cifrar la contraseña.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1086	<Nombre de la transformación>: El número de error supera el límite de números de errores.
Explicación:	La transformación especificada ha alcanzado el límite de errores.

Respuesta del usuario:	Examine los datos entrantes y la configuración de la transformación para localizar el problema y corrijalo. O aumente el límite de errores.
CMN_1087	ERROR: No se ha especificado el nombre de usuario de PowerMart.
Explicación:	No se ha especificado un nombre de usuario en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor válido para el nombre de usuario.
CMN_1088	ERROR: No se ha especificado la contraseña de PowerMart.
Explicación:	No ha especificado una contraseña en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor de contraseña válido en la herramienta del administrador. Las contraseñas deben estar en formato ASCII de 7 bits.
CMN_1089	ERROR: Cadena de conexión de búsqueda no válida.
Explicación:	Una transformación de búsqueda contiene una ubicación no válida para su tabla de búsqueda.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ubicación de la tabla de búsqueda y, a continuación, introduzca la ubicación correcta en la transformación de búsqueda.
CMN_1093	ERROR: Se ha proporcionado una condición de unión no válida.
Explicación:	Una transformación de unión en la asignación ha especificado una condición de unión no válida.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la condición para cada transformación de unión de la sesión contenga al menos una unión válida.
Explicación:	Si todas las transformaciones de unión utilizan condiciones válidas, es posible que tenga incoherencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1094	ERROR: Campo no válido en la relación principal.
Explicación:	Una de las transformaciones de unión de la asignación tiene un puerto principal que no se utiliza en la condición de unión o en el puerto de salida.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de utilizar los puertos principales correctamente.
Explicación:	Si no hay puertos de entrada extraños conectados con las transformaciones de unión, puede que tenga incoherencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1095	ERROR: Nombre de campo empleado en unión no encontrado en definición de transformación.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar un puerto especificado en la transformación de unión. Puede que tenga incoherencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

CMN_1096	ERROR: Operador no compatible con la condición de unión.
Explicación:	La condición de unión de una transformación de unión contiene un operador que no es compatible. El signo igual (=) es el único operador admitido en una transformación de unión.
Respuesta del usuario:	Modifique la condición de unión en las propiedades de la sesión para que utilice un signo igual (=) como operador.
CMN_1097	ERROR: No hay un campo de salida válido.
Explicación:	Una transformación de unión no tiene vínculos de salida. Cada transformación de unión necesita tener al menos un vínculo de salida.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que cada transformación de salida tenga al menos un puerto de salida vinculado.
CMN_1098	ERROR: Es posible que el directorio de la memoria caché no exista o que los privilegios/ espacio del directorio de la memoria caché proporcionado sean insuficientes.
Explicación:	El directorio especificado para la caché del índice y de los datos y se ha quedado sin memoria.
Respuesta del usuario:	Libere espacio en disco en el directorio de la caché.
Explicación:	La cuenta de servicios de Informática o el usuario del sistema operativo del perfil del sistema operativo no tiene los privilegios adecuados para acceder a ese directorio.
Respuesta del usuario:	Conceda permisos de escritura en el directorio a la cuenta de servicios de Informática o al usuario del sistema operativo en el perfil del sistema operativo.
CMN_1099	ERROR: Las relaciones maestro y de detalle están intercambiadas en las especificaciones del usuario.
Explicación:	En la asignación, una transformación de calificador de origen se ha vinculado con dos transformaciones de unión en el mismo grupo de orden de carga de destino y se ha especificado como el origen maestro en una transformación de unión y como el origen de detalle en la otra.
Respuesta del usuario:	<p>Edite las transformaciones de unión para que la transformación de calificador de origen sea el origen maestro tanto en ambas transformaciones de unión en el mismo grupo de orden de carga de destino.</p> <p>Si necesita mantener la transformación de calificador de origen como el origen principal en una transformación de unión y el origen de detalle en la otra, cree un grupo de orden de carga de destino separado y sitúe una de las transformaciones de unión en ese segundo grupo.</p>
CMN_1100	ERROR: Un grupo de orden de carga de destino tiene por lo menos una transformación de calificador de origen que se ha utilizado para proporcionar tanto datos maestros como de detalle.
Explicación:	En la asignación, una transformación de calificador de origen se ha vinculado con dos transformaciones de unión en el mismo grupo de orden de carga de destino y se ha especificado como el origen maestro en una transformación de unión y como el origen de detalle en la otra.

Respuesta del usuario:	<p>Edite las transformaciones de unión para que la transformación de calificador de origen sea el origen maestro tanto en ambas transformaciones de unión en el mismo grupo de orden de carga de destino.</p> <p>Si necesita mantener la transformación de calificador de origen como el origen principal en una transformación de unión y el origen de detalle en la otra, cree un grupo de orden de carga de destino separado y sitúe una de las transformaciones de unión en ese segundo grupo.</p>
CMN_1101	ERROR: Modifique la asignación y coloque las tablas de destino que infrinjan esta restricción en diferentes grupos de orden de carga de destino.
Explicación:	En la asignación, una transformación de calificador de origen se ha vinculado con dos transformaciones de unión en el mismo grupo de orden de carga de destino y se ha especificado como el origen maestro en una transformación de unión y como el origen de detalle en la otra.
Respuesta del usuario:	<p>Edite las transformaciones de unión para que la transformación de calificador de origen sea el origen maestro tanto en ambas transformaciones de unión en el mismo grupo de orden de carga de destino.</p> <p>Si necesita mantener la transformación de calificador de origen como el origen principal en una transformación de unión y el origen de detalle en la otra, cree un grupo de orden de carga de destino separado y sitúe una de las transformaciones de unión en ese segundo grupo.</p>
CMN_1102	ERROR: No hay puertos conectados en la condición de unión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CMN_1103	ADVERTENCIA: No se encontró ninguna fila en la relación maestra. La unión no producirá ninguna fila de salida.
Explicación:	El origen maestro no contiene filas. Dado que los datos del origen maestros se leen antes de que los datos de origen de detalle se carguen, la transformación de unión no puede producir datos si el origen maestro no contiene datos.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que se indican las tablas de origen correctas en la asignación y de que las tablas contengan datos.
CMN_1104	ERROR: No se admite la conversión del tipo de origen al tipo de destino.
Explicación:	La asignación contiene una conversión de tipo de datos no válida.
Respuesta del usuario:	En Designer, valide la asignación para localizar la conversión que no es válida.
CMN_1105	ERROR en el llenado del índice utilizando el valor clave de la fila de la relación maestra.
Explicación:	La caché del índice se ha quedado sin memoria, haciendo que el servicio de integración utilice el archivo de índice en un directorio local que también se ha quedado sin espacio en disco.
Respuesta del usuario:	Este mensaje está precedido por un error de archivo. Corrija el error de archivo antes de ejecutar la sesión de nuevo.

CMN_1106	ERROR: Error de operación de archivo índice en unión.
Explicación:	Se trata de un error de archivo. Se acompaña de otro mensaje indicando la unión y el error de archivo específico.
Respuesta del usuario:	Corrija el error de archivo antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1107	ERROR: Error de operación de archivo de datos en unión.
Explicación:	Se trata de un error de archivo. Se acompaña de otro mensaje indicando la unión y el error de archivo específico.
Respuesta del usuario:	Corrija el error de archivo antes de ejecutar la sesión de nuevo.
CMN_1108	ERROR: No se ha especificado la clave de licencia de producto PowerMart.
Explicación:	No ha especificado la clave de licencia de producto PowerMart en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Especifique una clave de licencia de producto válida en la herramienta del administrador.
CMN_1109	ERROR: Clave de licencia <nombre de la clave> del producto PowerMart no válida.
Explicación:	La clave de licencia del producto PowerCenter que figura en la herramienta del administrador no es válida.
Respuesta del usuario:	Introduzca una clave de licencia válida de producto de Informatica en la herramienta del administrador. Si la clave de licencia es correcta, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1111	Se ha encontrado un error al descifrar la contraseña de PowerMart.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado una contraseña no válida en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Compruebe la contraseña en la herramienta del administrador.
CMN_1120	Error <código de error> al obtener el estado del archivo adjunto <nombre de archivo>.
Explicación:	La sesión está configurada para enviar un correo electrónico posterior a la sesión con un archivo adjunto. La cuenta de servicios de Informatica o el usuario del sistema operativo del perfil del sistema operativo no tienen los permisos de lectura sobre el directorio del archivo adjunto.
Respuesta del usuario:	Conceda permisos de lectura en la ruta del archivo adjunto a la cuenta de servicios de Informatica o al usuario del sistema operativo en el perfil del sistema operativo.
CMN_1121	No se encuentra el archivo adjunto <nombre de archivo>.
Explicación:	Ha configurado una sesión de correo electrónico posterior a la sesión con un archivo adjunto. El servicio de integración de UNIX no pudo encontrar el archivo especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el directorio y el nombre de archivo del archivo adjunto se hayan introducido correctamente en las propiedades de la sesión. Compruebe que el archivo exista en el directorio especificado.

CMN_1122	El archivo adjunto <nombre de archivo> no es un archivo normal.
Explicación:	Ha configurado una sesión de correo electrónico posterior a la sesión con un archivo adjunto. El archivo adjunto que ha especificado no es un archivo de UNIX normal. Debe ser un nombre de directorio o algún otro tipo de archivo.
Respuesta del usuario:	Especifique un archivo adjunto normal en la sesión para el correo electrónico posterior de la sesión.
CMN_1123	Error al abrir el archivo adjunto <nombre de archivo> para lectura.
Explicación:	La sesión está configurada para enviar un correo electrónico posterior a la sesión con un archivo adjunto. La cuenta de servicios de integración o el usuario del sistema operativo del perfil del sistema operativo no tienen los permisos de lectura sobre el archivo adjunto.
Respuesta del usuario:	Conceda permisos de lectura en el archivo adjunto a la cuenta de servicios de Informática o al usuario del sistema operativo en el perfil del sistema operativo.
CMN_1124	Error al leer del archivo adjunto <nombre de archivo>.
Explicación:	Se ha producido un error del sistema, como daños en el disco, cuando el servicio de integración en UNIX ha intentado adjuntar un archivo a un correo electrónico posterior a la sesión.
Respuesta del usuario:	Resuelva la condición de error del sistema.
CMN_1125	Error al abrir el archivo de correo temporal <nombre de archivo temporal> para escritura.
Explicación:	Un servicio de integración en UNIX ha detectado un error al intentar crear un correo electrónico posterior a la sesión. El directorio desde donde se inició el servicio de integración no tiene permisos de escritura para la cuenta de servicios de integración.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el directorio tenga permisos de escritura.
CMN_1126	Error de escritura del archivo temporal de correo electrónico (¿se ha quedado sin espacio en disco?).
Explicación:	El servicio de integración en UNIX encontró un error al crear el correo electrónico posterior a la sesión, posiblemente debido a la falta de espacio en disco.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que haya suficiente espacio en disco en el equipo que aloja el servicio de integración.
CMN_1127	Advertencia: Error al eliminar el archivo temporal de correo electrónico.
Explicación:	El servicio de integración de UNIX no pudo eliminar un nombre de archivo temporal que se utiliza para crear el correo electrónico posterior a la sesión.
Respuesta del usuario:	El servicio de integración vuelve a utilizar el archivo temporal cuando se crea el correo electrónico posterior a la sesión, por lo que no es necesario hacer nada después de recibir este mensaje.
CMN_1128	Error al ejecutar el shell.
Explicación:	Ha ocurrido un error cuando el servicio de integración en UNIX trataba de ejecutar un comando shell. El código de error que aparece es un código de error UNIX.

Respuesta del usuario:	Si se ejecuta un servicio de integración en UNIX, compruebe el registro de la sesión para ver el número de error de UNIX relacionado. A continuación, busque el error en el archivo <code>/usr/include/sys/errno.h</code> . Consulte la documentación de UNIX para ver una explicación del error.
CMN_1129	Error al enviar el correo electrónico.
Explicación:	El comando de UNIX <i>rmail</i> utilizado para enviar correo devolvió un error. El código de error que aparece es un código de error UNIX.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de <i>rmail</i> .
CMN_1134	Esta compilación del servidor PowerMart no admite el tipo de base de datos (Microsoft SQL Server).
Explicación:	El servicio de integración en UNIX ha tratado de cargar Microsoft SQL Server como una base de datos de destino mediante controladores nativos. El servicio de integración en UNIX no es compatible con el tipo de base de datos Microsoft SQL Server.
Respuesta del usuario:	Utilice el controlador DataDirect ODBC SQL Server para UNIX para cargar Microsoft SQL Server.
CMN_1141	ERROR: Condición inesperada en el archivo <nombre de archivo>, línea <número de línea>. Finalizando aplicación. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática para solicitar asistencia.
Explicación:	Ha ocurrido un error de aplicación. Anote el nombre del archivo y el número de línea y póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CMN_1164	Error del controlador de la base de datos. Error de inicialización de escritura masiva (blk_init ha devuelto un error).
Explicación:	La sesión ha fallado porque ha cargado en Sybase 11 y ha configurado la opción de prefijo del nombre de la tabla en la instancia de asignación de destino o en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Si carga a múltiples tablas de Sybase 11 con diferentes propietarios, cree vistas de todas las tablas de destino en una base de datos. Asegúrese de que el dueño de las vistas tenga todos los permisos necesarios sobre las tablas de destino. Cree la conexión de la base de datos en el administrador de flujo de trabajo utilizando el propietario del destino como el usuario de la conexión. O, si las tablas de destino tienen el mismo propietario, asegúrese de que el usuario de la conexión de la base de datos sea el propietario de los objetivos.
CMN_1555	La asignación se modificó después de crear el archivo de memoria caché almacenado en disco.
Respuesta del usuario:	Vuelva a almacenar en caché el origen de la búsqueda.
CMN_1557	La precisión difiere de la memoria caché almacenada en disco.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una caché persistente determinada y la opción de alta precisión de la sesión se ha habilitado o deshabilitado entre las ejecuciones de la sesión. El ajuste de precisión para la sesión es diferente de la configuración de precisión para la caché de búsqueda.

Respuesta del usuario:	Vuelva a almacenar en caché el origen de búsqueda o cambie el ajuste de alta precisión al ajuste anterior.
CMN_1564	El modo de movimiento de datos del servicio de integración difiere de la memoria caché almacenada en disco.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una caché persistente determinada y el modo del movimiento de datos del servicio de integración ha cambiado entre las ejecuciones de la sesión.
Respuesta del usuario:	Vuelva a almacenar en caché el origen de búsqueda o cambie el modo del movimiento de datos al modo anterior.
CMN_1565	La página de códigos del servicio de integración difiere de la memoria caché almacenada en disco.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una caché persistente determinada y la página de código del servicio de integración se ha cambiado entre las ejecuciones de la sesión. El servicio de integración y las páginas de código de la caché ya no son compatibles.
Respuesta del usuario:	Vuelva a guardar en caché el origen de búsqueda o cambie la página de código a la página anterior.
CMN_1573	Error: Página de código <ID de la página de código> desconocida para el origen de datos <nombre del origen>.
Explicación:	El sistema no pudo encontrar una página de información de código para el origen. El archivo pmlocale.bin podría estar dañado o incompleto.
Respuesta del usuario:	Instale un archivo pmlocale.bin completo desde el DVD de instalación.
CMN_1574	Error: No se pudo crear información local desde la página de código <ID de la página de código> para el origen de datos <nombre del origen>.
Explicación:	El sistema no pudo encontrar la información de localización del origen. El archivo pmlocale.bin que contiene la información local podría estar dañado o incompleto.
Respuesta del usuario:	Instale el archivo pmlocale.bin desde el DVD de instalación.
CMN_1575	El orden de clasificación del servicio de integración difiere del de la memoria caché almacenada en disco.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una caché persistente determinada y el orden de clasificación del modo Unicode se ha cambiado entre las ejecuciones de la sesión.
Respuesta del usuario:	Vuelva a guardar en caché el origen de búsqueda o cambie el orden de clasificación al orden anterior.
CMN_1576	Error: El tamaño actual de la caché del índice de búsqueda de <número> bytes es demasiado pequeño. Aumente la caché del índice de búsqueda hasta por lo menos <número> bytes .
Explicación:	El valor para la caché del índice de búsqueda introducido en Designer o en el administrador de flujo de trabajo es inferior al valor recomendado.
Respuesta del usuario:	Aumente el tamaño de la caché del índice de búsqueda hasta el valor recomendado en el mensaje de error.

CMN_1577	Error: El tamaño actual de la caché del índice de búsqueda de <número> bytes es demasiado pequeño. Aumente el tamaño de la caché del índice de búsqueda hasta por lo menos <número> bytes.
Explicación:	El valor para la caché del índice de búsqueda introducido en Designer o en el administrador de flujo de trabajo es inferior al valor recomendado.
Respuesta del usuario:	Aumente el tamaño de la caché del índice de búsqueda hasta el valor recomendado en el mensaje de error.
CMN_1579	La precisión de búsqueda de entrada es mayor que la precisión de búsqueda de salida. Compruebe que la transformación de búsqueda y las transformaciones vinculadas cuenten con la misma precisión del puerto.
Explicación:	La precisión del puerto de entrada y el de salida de búsqueda no coinciden.
Respuesta del usuario:	En la condición de búsqueda, compruebe que los puertos en la columna de la tabla de búsqueda y el puerto de transformación tengan la misma precisión.
CMN_1625	ERROR: El Joiner <nombre de la transformación Joiner> ha tenido <número> entradas para la relación maestra. Debe existir únicamente una relación maestra.
Explicación:	La asignación no es válida y no se puede ejecutar la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe la asignación, haga los cambios necesarios y vuelva a validarla.
CMN_1626	ERROR: El Joiner <nombre de la transformación Joiner> ha tenido <número> entradas para la relación de detalle. Debe existir únicamente una relación de detalle.
Explicación:	La asignación no es válida y no se puede ejecutar la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe la asignación, haga los cambios necesarios y vuelva a validarla.
CMN_1627	Error interno en la restauración de la fila desde la memoria caché.
Explicación:	Error interno o pueden haberse producido problemas con los archivos de caché de la unión.
Respuesta del usuario:	Trunque los destinos y ejecute la sesión de nuevo.
CMN_1628	Error de inicialización del Joiner <nombre de la transformación Joiner> al crear los datos de detalle de la fila de entrada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1629	Error de inicialización del Joiner <nombre de la transformación Joiner> al crear los datos maestros de la fila de entrada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1630	ERROR: Error inesperado en el archivo <nombre de archivo>, línea <número de línea>.
Explicación:	Error inesperado.

Respuesta del usuario:	Revise los mensajes de error anteriores a este mensaje. O bien anote el nombre del archivo y el número de línea y póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CMN_1636	Se produjo un error al anular la fila en la transformación de unión <nombre de la transformación>.
Explicación:	Se produjo un error al anular una fila en la instancia de la transformación de unión.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay otros mensajes de error anteriores a éste en el registro.
CMN_1642	Error: La transformación de búsqueda estática <nombre de la transformación> tiene el mismo prefijo de nombre de archivo de caché <nombre de archivo de caché> que una transformación de búsqueda dinámica <nombre de la transformación> en el mismo TLOG.
Explicación:	No puede compartir búsquedas estáticas y dinámicas en el mismo grupo de orden de carga de objetivo.
Respuesta del usuario:	Elimine el prefijo de nombre de archivo de caché. O bien, utilice un prefijo único para compartir la caché con la transformación de búsqueda en otro grupo de orden de carga de objetivo.
CMN_1643	Error: La transformación de búsqueda dinámica <nombre de la transformación> tiene el mismo prefijo de nombre de archivo de caché <nombre de archivo de caché> que una transformación de búsqueda dinámica <nombre de la transformación> en el mismo TLOG.
Explicación:	No puede compartir dos búsquedas dinámicas en el mismo grupo de orden de carga de objetivo.
Respuesta del usuario:	Elimine el prefijo de nombre de archivo de caché. O bien, utilice un prefijo único para compartir la caché con la transformación de búsqueda en otro grupo de orden de carga de objetivo.
CMN_1644	Error: La transformación de búsqueda dinámica <nombre de la transformación> tiene el mismo prefijo de nombre de archivo de caché <nombre de archivo de caché> que una transformación de búsqueda estática <nombre de la transformación> en el mismo TLOG.
Explicación:	No puede compartir búsquedas estáticas y dinámicas o dos dinámicas en el mismo grupo de orden de carga de objetivo.
Respuesta del usuario:	Elimine el prefijo de nombre de archivo de caché. O bien, utilice un prefijo único para compartir la caché con la transformación de búsqueda en otro grupo de orden de carga de objetivo.
CMN_1645	Error: No se pudo obtener acceso compartido a los archivos de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché>. [dat/idx] para la búsqueda <transformación de búsqueda>.
Explicación:	Una sesión está tratando de leer de un archivo de memoria caché mientras otra sesión está escribiendo sobre él.
Respuesta del usuario:	Espere hasta que finalice la primera sesión y, a continuación, ejecute la sesión.
CMN_1646	Error: No se pudo obtener acceso exclusivo a los archivos de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché>. [dat/idx] para la búsqueda <transformación de búsqueda>.
Explicación:	Una sesión está tratando de escribir en un archivo de memoria caché mientras otra sesión está leyéndolo.

Respuesta del usuario:	Espere hasta que finalice la primera sesión y, a continuación, ejecute la sesión.
CMN_1647	Error: No se pueden actualizar a acceso exclusivo los archivos de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché> para la búsqueda <transformación de búsqueda>.
Explicación:	Una sesión está tratando de escribir en un archivo de memoria caché mientras otra sesión está leyéndolo.
Respuesta del usuario:	Espere hasta que finalice la primera sesión y, a continuación, ejecute la sesión.
CMN_1650	Se intentó insertar una fila duplicada en la memoria caché de una búsqueda dinámica <nombre de la transformación de búsqueda>. La memoria caché de búsqueda dinámica sólo es compatible con claves de condición únicas.
Explicación:	Ha configurado una transformación de búsqueda para usar una memoria caché de búsqueda dinámica y la tabla de búsqueda contiene filas duplicadas.
Respuesta del usuario:	Elimine las filas duplicadas de la tabla de búsqueda o utilice una memoria caché estática.
CMN_1655	Error: Las transformaciones de búsqueda <nombre de la transformación> y <nombre de la transformación> tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché> pero tienen diferentes cadenas de conexión <cadena de conexión> frente a <cadena de conexión>.
Explicación:	Dos transformaciones de búsqueda tienen diferentes cadenas de conexión, pero tienen el mismo nombre de archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que las cadenas de conexión sean iguales.
CMN_1656	Error: Las transformaciones de búsqueda <nombre de la transformación> y <nombre de la transformación> tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché>, pero sólo ésta última tiene un reemplazo de consulta <consulta>.
Explicación:	Dos transformaciones de búsqueda tienen diferentes reemplazos de consulta, pero tienen el mismo nombre de archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Si desea compartir la memoria caché, utilice el mismo reemplazo de consulta. Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las transformaciones de búsqueda.
CMN_1657	Error: Las transformaciones de búsqueda <nombre de la transformación> y <nombre de la transformación> tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché>, pero tienen diferentes cadenas de reemplazo <cadena de reemplazo> frente a <cadena de reemplazo>.
Explicación:	Dos transformaciones de búsqueda tienen diferentes reemplazos de consulta, pero tienen el mismo nombre de archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Si desea compartir la memoria caché, utilice el mismo reemplazo de consulta. Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las transformaciones de búsqueda.

CMN_1658	Error: Las transformaciones de búsqueda <nombre de la transformación> y <nombre de la transformación> tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché>, pero corresponden a diferentes tablas, <nombre de la tabla> frente a <nombre de la tabla>.
Explicación:	Dos transformaciones de búsqueda utilizan diferentes tablas de búsqueda, pero tienen el mismo nombre de archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Si desea compartir la memoria caché, los nombres de las tablas de búsqueda deben ser iguales. Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las transformaciones de búsqueda.
CMN_1659	Error: La columna de condición <nombre de la columna> de la búsqueda <nombre de la transformación> (con la memoria caché existente) no se encontró en la búsqueda <nombre de la transformación> (la cual intenta encontrar una para compartir) a pesar de que tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de la caché>.
Explicación:	Cuando tiene múltiples transformaciones de búsqueda en una asignación, la primera búsqueda crea un archivo de memoria caché. La segunda búsqueda intenta utilizar el mismo archivo de memoria caché, pero no puede porque la condición no coincide. Debido a que ambas búsquedas utilizan el mismo nombre del archivo de memoria caché, la segunda búsqueda no puede crear un archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las búsquedas. Si desea compartir la memoria caché, asegúrese de que las transformaciones compartidas utilicen los mismos puertos en las condiciones de búsqueda.
CMN_1660	Error: El número <número> de columnas de condición de la búsqueda <nombre de la transformación> es diferente de la búsqueda <número> <nombre de la transformación> a pesar de que tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de caché <nombre del prefijo> y <nombre de archivo de la caché> necesita ser actualizada.
Explicación:	La segunda transformación de búsqueda utiliza un subconjunto de columnas de condición de la primera transformación de búsqueda. Sin embargo, la segunda transformación de búsqueda necesita actualizar la memoria caché. El número de columnas de condición debe ser el mismo.
Respuesta del usuario:	Si no desea compartir la caché, cambie el nombre del archivo de caché de una de las transformaciones de búsqueda. Si desea compartir la memoria caché, asegúrese de que las transformaciones compartidas utilicen los mismos puertos en las condiciones de búsqueda.
CMN_1661	Error: La columna de salida <nombre de la columna> de la búsqueda <nombre de transformación> (la cual intenta encontrar una para compartir) no se encontró en la búsqueda <nombre de la transformación> (con la memoria caché existente) a pesar de que tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché> y <nombre de archivo de memoria caché> debe recargarse/actualizarse.
Explicación:	La segunda transformación de búsqueda utiliza un subconjunto de columnas de condición de la primera transformación de búsqueda. Sin embargo, la segunda transformación de búsqueda necesita actualizar la memoria caché. El número de columnas de condición debe ser el mismo.
Respuesta del usuario:	Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las transformaciones de búsqueda. Si desea compartir la memoria caché, asegúrese de que las transformaciones compartidas utilicen los mismos puertos en las condiciones de búsqueda.

CMN_1662	Error: La columna de salida <nombre de la columna> de la búsqueda <nombre de transformación> (la cual intenta encontrar una para compartir) no se encontró en las columnas de condición o de salida de la búsqueda <nombre de transformación> (con la memoria caché existente) a pesar de que ambas tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché>.
Explicación:	La segunda transformación de búsqueda utiliza un subconjunto de columnas de salida de la primera transformación de búsqueda. Sin embargo, la segunda transformación de búsqueda necesita actualizar la memoria caché. El número de columnas de salida debe ser el mismo.
Respuesta del usuario:	Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las transformaciones de búsqueda. Si desea compartir la memoria caché, asegúrese de que las transformaciones compartidas utilicen los mismos puertos en las condiciones de búsqueda.
CMN_1663	Error: El número <número> de columnas de salida de la búsqueda <nombre de la transformación> es diferente de la búsqueda <número> <nombre de la transformación> a pesar de que tienen el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre de archivo de memoria caché> y <nombre de archivo de memoria caché> necesita ser actualizada.
Explicación:	La segunda transformación de búsqueda utiliza un subconjunto de columnas de salida de la primera transformación de búsqueda. Sin embargo, la segunda transformación de búsqueda necesita actualizar la memoria caché. El número de columnas de salida debe ser el mismo.
Respuesta del usuario:	Si no desea compartir la memoria caché, cambie el nombre del archivo de memoria caché de una de las transformaciones de búsqueda. Si desea compartir la memoria caché, asegúrese de que las transformaciones compartidas utilicen los mismos puertos en las condiciones de búsqueda.
CMN_1664	Error: Agotados los ID de secuencia que generar para el puerto <nombre del puerto> de búsqueda <nombre de la transformación> para inserción.
Explicación:	Ha alcanzado el límite de los ID de secuencia única que se pueden generar para la inserción de las filas en la memoria caché de búsqueda dinámica.
Respuesta del usuario:	Compruebe el valor de este puerto en las filas que se utilizan para inicializar la memoria caché de búsqueda. Trate de modificar el valor.
CMN_1665	Error: No se ha podido formar la fila de clave para inserción en el archivo de memoria caché de índice para la búsqueda <nombre de la transformación>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1666	Error: No se ha podido formar la fila de datos para inserción en el archivo de memoria caché de datos para la búsqueda <nombre de la transformación>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1667	Error: No se pudo insertar la fila para la búsqueda <nombre de la transformación>.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CMN_1675	La memoria caché para la búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> espera un reemplazo de la búsqueda <reemplazo SQL>, pero el archivo de memoria caché <nombre de archivo> tiene <reemplazo SQL>.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una memoria caché persistente con nombre y el reemplazo de SQL de la búsqueda se ha cambiado entre las ejecuciones de la sesión.
Respuesta del usuario:	Vuelva a almacenar en caché el origen de búsqueda o cambie el reemplazo de SQL de la búsqueda al anterior.
CMN_1677	Error: El archivo de memoria caché <nombre de archivo de la memoria caché> requerido por la transformación de búsqueda sin nombre <nombre de la transformación> de esta asignación parece estar creado por una transformación de búsqueda de memoria caché con nombre.
Explicación:	Puede que esté en ejecución otra sesión con memoria caché de búsqueda con nombre en la asignación que está usando este archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Utilice nombres únicos de archivo de memoria caché para la transformación con nombre.
CMN_1678	Error: El archivo de memoria caché <nombre de archivo de la memoria caché> requerido por la transformación de búsqueda con nombre <nombre de la transformación> de esta asignación parece estar creado por una transformación de búsqueda de memoria caché sin nombre.
Explicación:	Puede que esté en ejecución otra sesión con una transformación de búsqueda sin nombre en la asignación que está usando este archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Utilice nombres únicos de archivo de memoria caché para la transformación con nombre.
CMN_1679	Advertencia: Se ha especificado un prefijo de nombre de archivo de memoria caché <prefijo> para la transformación de búsqueda <nombre de la transformación>, pero no está marcado como persistente. Se hará caso omiso del prefijo de nombre de archivo de memoria caché.
Explicación:	La transformación de búsqueda se ha configurado para usar un prefijo de nombre de archivo de memoria caché, pero no se ha configurado para una memoria caché de búsqueda persistente. Sólo puede utilizar un prefijo de nombre de archivo de la memoria caché con una memoria caché de búsqueda persistente.
Respuesta del usuario:	Cambie las propiedades de la búsqueda para eliminar el prefijo del nombre de archivo de la memoria caché o utilice una memoria caché persistente.
CMN_1683	Error: La búsqueda estática <búsqueda> necesita eliminar un archivo de memoria caché <nombre del archivo de memoria caché> creado por una búsqueda dinámica <nombre de la transformación> en un TLOG anterior utilizando parámetros diferentes.
Explicación:	En un grupo de orden de carga de destino anterior de una asignación, una transformación de búsqueda dinámica ha creado un archivo de memoria caché. Una transformación de búsqueda estática utiliza el mismo nombre de archivo de memoria caché y no puede borrarla.

Respuesta del usuario:	Utilice nombres de archivo de memoria caché únicos para las transformaciones.
CMN_1684	Error: La búsqueda dinámica <nombre de la transformación> necesita eliminar un archivo de memoria caché <nombre del archivo de memoria caché> creado por una búsqueda estática <nombre de la transformación> en un TLOG anterior utilizando parámetros diferentes.
Explicación:	En un grupo de orden de carga de destino anterior de una asignación, una transformación de búsqueda estática ha creado un archivo de memoria caché. Una transformación de búsqueda dinámica utiliza el mismo nombre de archivo de memoria caché y no puede borrarla.
Respuesta del usuario:	Utilice nombres de archivo de memoria caché únicos para las transformaciones.
CMN_1686	Error al asignar <número de bytes solicitados> en la memoria para la transformación de memoria caché: <nombre de la transformación>.
Explicación:	Se ha especificado un tamaño de memoria caché más grande de lo que el sistema puede asignar.
Respuesta del usuario:	Reduzca el tamaño de la memoria caché de la transformación o aumente la memoria virtual disponible en el equipo.
CMN_1687	Error: Memoria caché no habilitada para transformación de búsqueda dinámica <nombre de la transformación>.
Explicación:	En la sesión, ha deshabilitado el almacenamiento en caché de una transformación de búsqueda que configuró para su uso como una memoria caché dinámica.
Respuesta del usuario:	Si se configura una transformación de búsqueda con una memoria caché dinámica, debe habilitar el almacenamiento en caché de la sesión.
CMN_1689	No se pudieron asignar <número> bytes desde la memoria del proceso para [grupo de búfer DTM].
Explicación:	No hay memoria de proceso suficiente.
Respuesta del usuario:	Reduzca el tamaño del grupo de búfer DTM o libere recursos del sistema.
CMN_1691	La memoria caché prevé el puerto <nombre del puerto>, pero el archivo de memoria caché contiene un tipo de datos diferente y no puede utilizarse. Se creará un nuevo archivo de memoria caché.
Explicación:	Dos transformaciones de búsqueda se han configurado para compartir una memoria caché de búsqueda, pero los tipos de datos de las columnas en memoria caché de las transformaciones de búsqueda no coinciden.
Respuesta del usuario:	Si está usando una caché con nombre, compruebe que las estructuras de almacenamiento en caché sean iguales. Si está usando una memoria caché sin nombre, compruebe que las estructuras de almacenamiento sean compatibles.
CMN_1694	El evento de la base de datos no pudo establecer DBARITHABORT: Las excepciones aritméticas de Microsoft SQL Server no cancelarán la ejecución de la consulta.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido establecer la opción de la base de datos DBARITHABORT de una conexión de la base de datos para Microsoft SQL Server.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que Microsoft SQL Server se esté ejecutando y compruebe la configuración de red de Microsoft SQL Server para que el servicio de integración se pueda conectar a la base de datos y establecer la opción DBARITHABORT.
CMN_1695	El evento de la base de datos no pudo establecer las opciones: Las opciones no se pueden establecer en Microsoft SQL Server.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido establecer ninguna opción de la base de datos para una conexión de la base de datos a Microsoft SQL Server.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que Microsoft SQL Server se esté ejecutando y de que puede establecer la conexión de la base de datos y las opciones de conexión de la base de datos.
CMN_1701	Error: Los datos de la búsqueda <nombre de la transformación> obtenidos de la base de datos no están ordenados en los puertos de condición. Compruebe su reemplazo de la búsqueda SQL.
Explicación:	Ha especificado un reemplazo de SQL para esta transformación de búsqueda y ha especificado la cláusula ORDER BY de forma incorrecta.
Respuesta del usuario:	Al reemplazar la cláusula ORDER BY de la consulta de búsqueda, debe poner los puertos de condición en primer lugar.
CMN_1702	Error al adjuntar a memoria compartida de sistema <ID> para <memoria compartida del administrador de carga> en la dirección <dirección>. El error del sistema es <número de error> <mensaje de error>. (sólo UNIX)
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1703	Error al adjuntar a memoria compartida de sistema <ID> para <memoria compartida del administrador de carga> en la dirección <dirección>. El error del sistema es <número de error>. (sólo Windows)
Explicación:	La dirección que ha especificado en la dirección base de la memoria compartida ya está en uso.
Respuesta del usuario:	Cambie la dirección en la configuración del servicio de Integración.
CMN_1704	Error al adjuntar a memoria compartida de sistema <ID> para <memoria compartida del administrador de carga>. Se preveía adjuntar en la dirección <dirección>, pero se adjuntó en la <dirección>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1705	Error al adjuntar a memoria compartida de sistema <ID> porque ha sido eliminada.
Explicación:	El administrador de carga se cerró inesperadamente. O la memoria compartida del sistema se retiró manualmente utilizando el comando <i>ipcrm</i> .
Respuesta del usuario:	Reinicie el servicio de integración.

CMN_1715	La consulta de búsqueda <transformación de búsqueda contiene caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos. El carácter no válido comienza en la posición <posición del carácter> de la consulta.
Explicación:	La consulta de búsqueda contiene uno o más caracteres no codificados en el juego de caracteres de la página de códigos de la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Identifique el carácter no válido al que se hace referencia en el registro de la sesión. Edite la consulta de búsqueda para que contenga los caracteres codificados en los juegos de caracteres tanto de la página de códigos del servicio de integración como en la página de códigos de la base de datos de búsqueda. También puede configurar la base de datos de búsqueda para utilizar una página de código que contenga la codificación para el juego de caracteres de los datos de búsqueda y que sea compatible con la página de códigos del servicio de integración.
Explicación:	La base de datos de búsqueda utiliza una página de códigos no compatibles con PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos de la base de datos de búsqueda que sea compatible con PowerCenter y que contenga la codificación del juego de caracteres de los datos de búsqueda.
CMN_1720	La memoria caché de búsqueda persistente se creó en un formato incompatible con esta versión.
Explicación:	Ha realizado una actualización de una sesión utilizando una memoria caché de búsqueda persistente y el servicio de integración lo ejecutó por primera vez desde la actualización.
Respuesta del usuario:	Ninguno. El servicio de integración vuelve a generar la memoria caché desde la tabla de búsqueda.
CMN_1764	Error al eliminar el archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido eliminar el archivo de memoria caché especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1765	Error al abrir el archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir el archivo de memoria caché especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1766	Error al buscar en el archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	Error de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio interno de atención técnica.
CMN_1767	No se ha podido ejecutar la función ftell sobre el archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio interno de atención técnica.

CMN_1768	Error al truncar el archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido truncar el archivo de memoria caché especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1769	Memoria caché de recuperación inconsistente.
Explicación:	El servicio de integración no puede ejecutar la sesión habilitada para la recuperación debido a que el archivo de memoria caché de recuperación no contiene datos válidos.
Respuesta del usuario:	<p>Elimine todos los archivos de caché de recuperación asociados a la sesión y ejecute la sesión con la recuperación deshabilitada para crear un archivo de memoria caché. Para determinar qué archivo de memoria caché de recuperación está asociado con la sesión, compare la última hora a la que se modificó el archivo con la hora de la sesión que falló. Si la hora es aproximadamente la misma, puede asociar el archivo de memoria caché con la sesión.</p> <p>También puede consultar los nombres de archivo de la memoria caché para determinar qué archivos están asociados con la sesión. Los nombres de archivo de la memoria caché de recuperación utilizan el formato siguiente:</p> <pre>pmgmd metadata <repository ID> <workflow ID> <folder ID>_ <session ID> <transformation ID> <partition ID>_<group ID>_ <checkpoint ID>_<sequence number>.dat</pre> <p>Por ejemplo, en el siguiente nombre de archivo, el ID de sesión es 102:</p> <pre>pmgmd_metadata_7661f424_379f_11d7_947e_f63b53abfef7_103_2_102_0_0_1_1.dat</pre> <p>Use la vista REP_LOAD_SESSIONS MX en la base de datos del repositorio para determinar el nombre de la sesión asociada con el ID de sesión. Puede utilizar REP_LOAD_SESSIONS para ver la información sobre sesiones reutilizables.</p>
CMN_1770	El consumidor de memoria caché de recuperación está registrado más de una vez.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_1771	La conexión <conexión de la base de datos> especificada es ambigua. El nombre de la conexión existe tanto en conexiones de tipo relacional como de aplicación.
Explicación:	<p>En la propiedad de la sesión de información de la ubicación para una transformación de búsqueda, o en la propiedad de la sesión de información de la conexión para una transformación de procedimiento almacenado, especificó un nombre de conexión de base de datos que ya existe tanto como una conexión de base de datos de tipo relacional como de aplicación. Cuando el servicio de integración ejecuta la sesión, no puede determinar qué conexión utilizar.</p> <p>Esto puede ocurrir cuando especifica el nombre de la conexión de la base de datos para la transformación en Designer y luego crea una sesión utilizando la asignación. O bien, esto puede ocurrir cuando escribe el nombre de la conexión en la propiedad de la sesión.</p>
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, seleccione el nombre de conexión de la base de datos correcta para la búsqueda o para la transformación del procedimiento almacenado.

CMN_1772	El directorio de la memoria caché de entrega de mensajes garantizados <nombre del directorio> no existe.
Explicación:	El servicio de integración no puede encontrar el directorio de archivos de memoria caché para la recuperación de mensajes.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el directorio de archivos de memoria caché existe. Especifique la ruta correcta al directorio de archivos de memoria caché en las propiedades de la sesión. Si el directorio de archivos de memoria caché no existe, cree un directorio y especifique la ruta del directorio en las propiedades de la sesión.
CMN_1773	Error: La conexión lógica <conexión de la base de datos> en el archivo de cabecera de memoria caché [memoria caché de búsqueda file.dat] utilizada por la búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> es una conexión no válida o existe tanto en conexiones de tipo relacional como de aplicación.
Explicación:	Ha especificado un nombre de conexión de la base de datos en una transformación de búsqueda en memoria caché en Designer que existe como una conexión de base de datos relacional y de aplicación en el administrador de flujo de trabajo. Cuando el servicio de integración ejecuta la sesión, no puede determinar qué conexión utilizar.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, seleccione el nombre de conexión de la base de datos correcto para la transformación de búsqueda. O bien, puede introducir "Relacional:" antes del nombre de la conexión si se trata de una conexión relacional, o escribir "Aplicación:" antes del nombre de la conexión si se trata de una conexión de aplicación.
CMN_1774	Error: La conexión lógica <conexión de la base de datos> de la búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> es una conexión no válida o existe tanto en conexiones de tipo relacional como de aplicación.
Explicación:	Ha especificado un nombre de conexión de la base de datos en una transformación de búsqueda en memoria caché en Designer que existe como una conexión de base de datos relacional y de aplicación en el administrador de flujo de trabajo. Cuando el servicio de integración ejecuta la sesión, no puede determinar qué conexión utilizar.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, seleccione el nombre de conexión de la base de datos correcto para la transformación de búsqueda. O bien, puede introducir "Relacional:" antes del nombre de la conexión si se trata de una conexión relacional, o escribir "Aplicación:" antes del nombre de la conexión si se trata de una conexión de aplicación.
CMN_1775	El directorio de la memoria caché de recuperación <nombre del directorio> no es válido.
Explicación:	El nombre de la carpeta de la memoria caché de recuperación no es válido.
Respuesta del usuario:	En la configuración de propiedades de la ficha de orígenes en las propiedades de sesión, especifique una ruta válida para la carpeta de la memoria caché de recuperación.
CMN_1777	La conexión <nombre de la conexión de la base de datos> especificada no puede ejecutar la consulta SQL; por lo tanto, no puede utilizarse como búsqueda o como conexión de procedimiento almacenado.
Explicación:	Ha seleccionado un tipo de conexión de base de datos de aplicación para una búsqueda o una transformación de procedimiento almacenado que no es una base de datos relacional.
Respuesta del usuario:	Seleccione una conexión de base de datos relacional, o seleccione una conexión de base de datos de aplicación basada en una base de datos relacional, como una conexión de PeopleSoft.

CMN_1778	Error al leer del archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer datos del archivo de memoria caché especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1779	Error al escribir en el archivo <nombre del archivo>: Mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo escribir datos en el archivo de memoria caché especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1780	La fecha y hora de la entrega de mensajes garantizados se ha cambiado, la memoria caché de mensajes se borrará y la sesión continuará funcionando.
Explicación:	Éste es un mensaje informativo. La asignación de las propiedades de la sesión en Task Developer ha cambiado desde la última sesión. La memoria caché de recuperación de mensajes se borrará y la sesión continuará funcionando.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
CMN_1781	Error: Debe especificarse una conexión para \$Target al utilizar la función 3.5 LOOKUP.
Explicación:	Una expresión en la asignación utiliza la función LOOKUP y no ha especificado una conexión de la base de datos para la propiedad de la sesión del valor de conexión \$Target.
Respuesta del usuario:	En la configuración de las opciones generales de la ficha Propiedades en las propiedades de la sesión, introduzca una conexión de la base de datos para la propiedad del valor de la conexión \$Target. Cuando se crea una sesión según una asignación que utiliza la función LOOKUP, debe especificar la conexión de la base de datos para el valor de la conexión \$Source o para el valor de la conexión \$Target en las propiedades de la sesión.
CMN_1782	Error: Debe especificarse una conexión para \$Source al utilizar la función 3.5 LOOKUP.
Explicación:	Una expresión en la asignación utiliza la función LOOKUP y no ha especificado una conexión de la base de datos para la propiedad de la sesión del valor de conexión \$Source.
Respuesta del usuario:	En la configuración de las opciones generales de la ficha Propiedades en las propiedades de la sesión, introduzca una conexión de la base de datos para la propiedad del valor de la conexión \$Source. Cuando se crea una sesión según una asignación que utiliza la función LOOKUP, debe especificar la conexión de la base de datos para el valor de la conexión \$Source o para el valor de la conexión \$Target en las propiedades de la sesión.
CMN_1784	La cadena de conexión <nombre de la conexión en la propiedad de información de la ubicación> es demasiado larga. La longitud máxima permitida es <longitud máxima>.
Explicación:	En la propiedad la sesión de información de la ubicación para una transformación de búsqueda, ha especificado un nombre de conexión de la base de datos demasiado largo.
Respuesta del usuario:	Edite el nombre de la conexión de la base de datos en el explorador de la conexión relacional o de aplicación.

CMN_1785	El reemplazo de la búsqueda SQL <transformación de búsqueda> contiene referencias a variables o parámetros de asignación que no se pueden determinar correctamente.
Explicación:	Ha hecho referencia a una variable de asignación o variable en la búsqueda de anular SQL, pero el servicio de Integración no pudo resolver el parámetro o una variable de texto.
Respuesta del usuario:	Edite el reemplazo de SQL de búsqueda y compruebe que ha escrito el parámetro o la variable de asignación correctamente. También compruebe que ha declarado el parámetro o la variable en la asignación.
CMN_1786	Error: No se pudo actualizar la fila para la búsqueda <nombre de la búsqueda>.
Explicación:	El servicio de Integración no pudo actualizar la fila en la memoria caché de búsqueda dinámica.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes relacionados con el error en el registro de la sesión.
CMN_1796	Se ha encontrado un error mientras se escribían mensajes anteriores a este archivo de registro. Estos mensajes se pueden perder. Por favor, compruebe si queda espacio disponible.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al escribir en el archivo de registro del servidor, lo más probable es que sea debido a que el equipo donde se encuentra el archivo de registro del servidor se haya quedado sin espacio en disco. Cualquier mensaje relacionado con la tarea del servicio de integración que se estuviera realizando en ese momento se podría haber perdido.
Respuesta del usuario:	Compruebe el espacio disponible en el equipo donde se encuentra el archivo de registro del servidor.
CMN_1798	La memoria caché para la búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> espera <número de particiones> particiones, pero el archivo de memoria caché <nombre de archivo> tiene <particiones> particiones.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una memoria caché persistente y el número de particiones en el canal que contiene la transformación de búsqueda se ha cambiado entre las ejecuciones de la sesión.
Respuesta del usuario:	Vuelva a almacenar en caché el origen de búsqueda o cambie el número de particiones al número anterior.
CMN_1800	Error: La búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> con el prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre del prefijo> se ha configurado para <número de particiones> particiones, pero otra búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> con el mismo prefijo de nombre de archivo de memoria caché se ha definido para <número de particiones> particiones.
Explicación:	Ha configurado dos transformaciones de búsqueda en una asignación para compartir una memoria caché con nombre, pero sólo ha configurado una transformación para el particionado de memoria caché. El servicio de integración no puede compartir una memoria caché particionada con una memoria caché sin particiones.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y configure bien ambas transformaciones de búsqueda con un punto de partición de clave hash automática o ninguna con punto de partición de clave hash automática. Edite la asignación de manera que las transformaciones de búsqueda no compartan ninguna memoria caché.

Explicación:	Ha configurado dos transformaciones de búsqueda en grupos separados de orden de carga de destino para compartir una memoria caché con nombre, pero ha configurado un número distinto de particiones para los grupos de orden de carga de destino.
Respuesta del usuario:	<p>Edite las propiedades de la sesión y configure el mismo número de particiones para cada transformación de búsqueda.</p> <p>Edite la asignación de manera que las transformaciones de búsqueda no compartan ninguna memoria caché.</p>
CMN_1801	Error: La búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> y la búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> con prefijo de nombre de archivo de memoria caché <nombre del prefijo> están configuradas para memoria caché particionada pero tienen columnas de condiciones en un orden diferente.
Explicación:	Ha añadido puntos de partición de clave hash automática a dos transformaciones de búsqueda que se han configurado para compartir una caché con nombre, pero las columnas de condición para las transformaciones no coinciden. Cuando se utiliza particionado de memoria caché con una memoria caché con nombre, las columnas de condición en las transformaciones de búsqueda deben ser iguales y estar en el mismo orden.
Respuesta del usuario:	<p>Elimine los puntos de partición de clave hash automática de las transformaciones de búsqueda.</p> <p>Configure las transformaciones de búsqueda con columnas de condición idénticas. Compruebe que estén en el mismo orden.</p>
CMN_1804	La memoria caché no puede estar vacía cuando se ejecuta en modo de recuperación.
Explicación:	Ha habilitado la recuperación de una sesión. La sesión ha fallado. Antes de iniciar la sesión de recuperación, se vació la memoria caché. Esto no está permitido.
Respuesta del usuario:	Si una sesión configurada para recuperación falla, deberá asegurarse de que la memoria caché no se haya vaciado antes de comenzar la sesión de recuperación.
CMN_1806	No se pudo obtener información del archivo <archivo de memoria caché>. Mensaje de error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer el archivo de memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1807	La versión de la memoria caché no coincide con <versión>.
Explicación:	Ha habilitado la recuperación de una sesión. La sesión ha fallado. Antes de iniciar la sesión de recuperación, la carpeta de la memoria caché se ha modificado. Esto no se permite.
Respuesta del usuario:	Si una sesión configurada para recuperación falla, deberá asegurarse de que el archivo de memoria caché no se haya modificado antes de comenzar la sesión de recuperación.
CMN_1808	La plataforma de la memoria caché no coincide con <plataforma>.
Explicación:	Ha habilitado la recuperación de una sesión. La sesión ha fallado. Antes de iniciar la sesión de recuperación, la memoria caché de recuperación se ha trasladado a una plataforma diferente. Por ejemplo, ejecutó una sesión en Windows para leer mensajes de un origen TIBCO. Después del fallo de la sesión, la memoria caché de recuperación se ha trasladado a una plataforma UNIX. Ha intentado ejecutar la sesión en modo de recuperación en UNIX. Esto no se permite.

Respuesta del usuario:	Ejecute sesiones en modo de recuperación en la misma plataforma que la sesión inicial.
CMN_1809	El número de partición no coincide con <número>.
Explicación:	Ha habilitado la recuperación de una sesión. La sesión de ha fallado. Antes de iniciar la sesión de recuperación, el número de particiones de la sesión ha cambiado. Esto no se permite.
Respuesta del usuario:	Si una sesión configurada para recuperación falla, deberá asegurarse de que el número de particiones no cambie antes de comenzar la sesión de recuperación.
CMN_1813	ERROR: Algunos archivos de memoria caché con prefijo <prefijo del nombre> para la búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> faltan o no son válidos.
Explicación:	Ejecutó una sesión con varias particiones que utiliza una memoria caché persistente con nombre, pero el servicio de integración no puede acceder a algunos de los archivos de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración pueda acceder a todos los archivos de la memoria caché para cada partición. O bien, elimine todos los archivos existentes de memoria caché con nombre persistente y ejecute la sesión de nuevo. Si no existen todos los archivos de memoria caché con nombre persistente, el servicio de integración reconstruirá los archivos de memoria caché persistente.
CMN_1836	Error: Los datos de la búsqueda obtenidos del archivo no están ordenados en los puertos de condición.
Explicación:	Ejecutó una sesión de búsqueda de archivos sin formato configurada para la entrada ordenada, pero los datos de las columnas de condición están agrupados.
Respuesta del usuario:	Desactive la opción de entrada ordenada en la transformación de búsqueda. Asegúrese de que los datos en las columnas de condición estén agrupados.
CMN_1919	Error en el cargador externo. Error al obtener información del cargador de Teradata.
Explicación:	El servicio de integración no pudo obtener información del repositorio para crear el archivo de control de Teradata.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el equipo del servicio de integración se pueda conectar al servicio de repositorio y que el equipo del servicio de repositorio se pueda conectar al repositorio. Compruebe que el equipo del repositorio esté enchufado y conectado a la red.
CMN_1920	Error en el cargador externo. Error al obtener la información de archivo sin formato necesaria para el cargador.
Explicación:	El servicio de integración no pudo obtener información del repositorio para crear el archivo de control de Teradata.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el equipo del servicio de integración se pueda conectar al servicio de repositorio y que el equipo del servicio de repositorio se pueda conectar al repositorio. Compruebe que el equipo del repositorio esté enchufado y conectado a la red.

CMN_1921	Error en el cargador externo. El archivo de control se generará únicamente para la primera partición.
Explicación:	Ha intentado sobrescribir el archivo de control para una partición que no es la primera partición en la definición de destino de Teradata. El servicio de integración sólo utiliza el archivo de control especificado en la primera partición al crear varias particiones en una sesión que utilizan Multiload o FastLoad para cargar en Teradata.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de control en la primera partición de la sesión utilice los atributos que desee para la sesión.
CMN_1922	Error en el cargador externo. La actualización no es válida para la instancia de destino <nombre de la definición de destino> puesto que no hay ninguna clave principal asignada al destino.
Explicación:	La tabla de destino Teradata no tiene una clave principal, por lo que el servicio de integración no puede generar un archivo de control y actualizar el destino.
Respuesta del usuario:	Defina una clave principal en la tabla de destino y ejecute la sesión de nuevo.
CMN_1923	Error en el cargador externo. La actualización no es válida para la instancia de destino <nombre de la definición de destino> puesto que no hay campos sin clave asignados al destino.
Explicación:	La columna de la clave principal en la definición del destino de Teradata no está conectada a una transformación de flujo ascendente en la asignación. El servicio de integración no puede generar un archivo de control y no puede actualizar el destino.
Respuesta del usuario:	Conecte la columna de la clave principal en la definición del destino de Teradata a un puerto de flujo ascendente en la asignación. Ejecute la sesión de nuevo.
CMN_1924	Error en el cargador externo. La eliminación no es válida para la instancia de destino <nombre de la definición de destino> ya que no hay ninguna clave principal asignada al destino.
Explicación:	La columna de la clave principal en la definición del destino de Teradata no está conectada a una transformación de flujo ascendente en la asignación. El servicio de integración no puede generar un archivo de control y no puede actualizar el destino.
Respuesta del usuario:	Conecte la columna de la clave principal en la definición del destino de Teradata a un puerto de flujo ascendente en la asignación. Vuelva a ejecutar la sesión.
CMN_1926	Error: El cargador externo de Teradata requiere una clave principal en la tabla <nombre de la tabla de destino> cuando se utiliza el modo de carga <modo de carga>.
Explicación:	La conexión del cargador externo de Teradata utiliza el modo de carga especificado, como actualización o upsert, pero la tabla de destino no tiene clave principal. La tabla de destino debe tener una clave principal para que el servicio de integración utilice este modo de carga.
Respuesta del usuario:	Defina una clave principal en la tabla de destino y ejecute la sesión de nuevo.
CMN_1927	Error: No se pudo establecer el carácter nulo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

CMN_1928	Error en el cargador externo. Upsert no es válido para la instancia de destino <nombre de la definición de destino> puesto que la actualización no es válida para el destino.
Explicación:	El servicio de integración no puede realizar upserts en la tabla de destino Teradata.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la tabla de destino tenga una clave principal y que la columna de clave principal en la definición de destino esté conectada a una transformación de flujo ascendente.
CMN_1929	Error del cargador externo <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede generar el archivo de control de Teradata, ya que faltan algunos valores de opción del archivo de control, como por ejemplo el valor TPDID.
Respuesta del usuario:	Edite la conexión del cargador externo de la sesión e introduzca un valor para todas las opciones.
CMN_1986	El servicio <nombre del servicio> encontró un error en la comunicación con el servicio de licencia: <código y mensaje de error>.
Explicación:	El servicio encontró un error en la comunicación con el servicio de licencia.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_1989	El servicio <nombre del servicio> no tiene licencia para ejecutarse en el nodo <nombre del nodo>.
Explicación:	El servicio no tiene licencia para ejecutarse en el sistema operativo del nodo.
Respuesta del usuario:	Obtenga una licencia para ejecutar el servicio en el sistema operativo. Configure el servicio para ejecutarse en un nodo diferente que tenga la licencia apropiada.
CMN_2005	No se puede crear el archivo de registro <nombre del archivo de registro>: <mensaje de error>.
Explicación:	El directorio de registro no es válido o no tiene suficiente espacio en disco.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ruta y el directorio para \$PMWorkflowLogDir y \$PMSessionLogDir en la configuración del servicio de integración, las propiedades de flujo de trabajo y en las propiedades de la sesión. El usuario que ejecuta el servicio de Informatica en el nodo debe tener permisos para escribir en el directorio. Cree un archivo pequeño en el directorio de registro para asegurarse de que tiene espacio en disco.
CMN_2006	No se puede crear el archivo de registro <nombre del archivo de registro>.
Explicación:	El directorio de registro no es válido o no tiene suficiente espacio en disco.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ruta y el directorio para \$PMWorkflowLogDir y \$PMSessionLogDir en la configuración del servicio de integración, las propiedades de flujo de trabajo y en las propiedades de la sesión. El usuario que ejecuta el servicio de Informatica en el nodo debe tener permisos para escribir en el directorio. Cree un archivo pequeño en el directorio de registro para asegurarse de que tiene espacio en disco.

CMN_2018	Error: No se ha podido ampliar el texto de la llamada <texto> para la transformación del procedimiento almacenado <nombre de la transformación>.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir un parámetro o una variable en el texto de la llamada del procedimiento almacenado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro o la variable estén definidos correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en el archivo de parámetros coincida con el tipo de datos del parámetro o de la variable. Por ejemplo, no puede establecer una variable de asignación entera en una cadena de texto en el archivo de parámetros.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir un parámetro o una variable en el texto de la llamada del procedimiento almacenado debido a un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_2028	El servicio de integración no puede analizar la variable de usuario en la posición de <posición de la variable del usuario> en el archivo <archivo>.
Explicación:	El servicio de integración no puede encontrar un valor para la variable de usuario en la posición especificada del archivo de control.
Respuesta del usuario:	En los atributos de un objeto de conexión, compruebe que la variable de usuario esté definida y que contenga la sintaxis correcta.
CMN_7136	Error: En la transformación <nombre de la transformación>. Una de las canalizaciones concatenadas contiene una transformación Transaction Control. Esta asignación ya no es válida porque el TCT es una transformación activa. Mueva el TCT antes o después de la concatenación.
Explicación:	La asignación actualizada contiene una rama de canalización con una transformación Transaction Control que se concatena con otra rama en el mismo canal. Esta asignación ya no es válida en PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Edite la asignación y mueva los archivos de la transformación Transaction Control antes o después de la concatenación.
CMN_17800	No se encuentra la propiedad <nombre de la propiedad>.
Explicación:	Falta una propiedad obligatoria de una transformación personalizada. Es posible que haya modificado la transformación.
Respuesta del usuario:	Si ha recibido este error de un intérprete SAP/ALE IDoc o de una transformación SAP/ALE IDoc Prepare, debe crear la transformación de nuevo.
CMN_17802	El puerto <puerto de entrada/salida> para <número de puerto> no se ha encontrado.
Explicación:	El servicio de integración no puede encontrar una columna en una transformación personalizada. Es posible que haya modificado la transformación.
Respuesta del usuario:	Si ha recibido este error de un intérprete SAP/ALE IDoc o de una transformación SAP/ALE IDoc Prepare, debe crear la transformación de nuevo.
CMN_17804	Puerto <número de puerto>: El tipo de transformación <tipo de datos de la transformación> no es compatible con el tipo de SAP <tipo de datos de SAP>.
Explicación:	El tipo de datos de la transformación y el tipo de datos de SAP no son compatibles para la transformación especificada. Es posible que haya modificado la transformación.

Respuesta del usuario:	Si ha recibido este error de un intérprete SAP/ALE IDoc o de una transformación SAP/ALE IDoc Prepare, debe crear la transformación de nuevo.
CMN_17807	Error de conversión de datos para el puerto <número de puerto> con los datos <datos>.
Explicación:	El servicio de integración ha recibido datos del sistema SAP. Puede que el sistema SAP haya enviado los datos con una precisión o escala demasiado grande.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los tipos de datos de la transformación sean compatibles con los tipos de datos de SAP. O bien, aumente la precisión o la escala del puerto.
Explicación:	Los datos contienen inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_17808	Error de conversión de datos para el puerto <número de puerto>.
Explicación:	El servicio de integración ha recibido datos del sistema SAP. Puede que el sistema SAP haya enviado los datos con una precisión o escala demasiado grande.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los tipos de datos de la transformación sean compatibles con los tipos de datos de SAP. O bien, aumente la precisión o la escala del puerto.
Explicación:	Los datos contienen inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_17809	Mensaje de SAP LastError: <mensaje de error>.
Explicación:	Error de SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
CMN_17810	La propiedad <nombre de la propiedad> no es válida.
Explicación:	La SequenceID o la propiedad de nombre de la función en la transformación personalizada no es válida.
Respuesta del usuario:	Si ha recibido este error de un intérprete SAP/ALE IDoc o de una transformación SAP/ALE IDoc Prepare, debe crear la transformación de nuevo.
CMN_17815	Error de asignación de memoria.
Explicación:	Error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio interno de atención técnica.
CMN_17816	Error al tratar de instalar la estructura de SAP <estructura>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_17817	Se ha perdido la conexión con el sistema SAP.
Explicación:	Debido a la duración de la sesión de PowerCenter, la conexión de SAP puede haber caducado.

Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión.
CMN_17818	Error al añadir una línea a la tabla interna de SAP.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_17825	No se ha especificado el valor para la propiedad <propiedad> .
Explicación:	No hay ningún valor para la propiedad especificada.
Respuesta del usuario:	Si ha recibido este error de un intérprete SAP/ALE IDoc o de una transformación SAP/ALE IDoc Prepare, debe crear la transformación de nuevo. Si ha recibido este error de una transformación SAP/ALE IDoc Prepare, consulte las propiedades de la transformación para ver si tiene el valor obligatorio para la propiedad especificada. O bien, cree la transformación de nuevo.
CMN_17829	No se ha podido conectar al sistema SAP.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar con el sistema SAP debido a que la interfaz SAP RFC/BAPI o la conexión de la aplicación SAP_ALE_IDoc_Writer contiene valores no válidos para varios atributos de conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la conexión de la aplicación contenga valores válidos para el nombre de usuario, contraseña y atributos de cadena de conexión.
CMN_17831	Puede que se haya especificado un nombre de archivo de origen incorrecto en la sesión.
Explicación:	El nombre del archivo de origen especificado para la transformación 6.x IDoc_Writer AEP puede ser incorrecto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de la carpeta de origen sea correcto.
CMN_17833	Los tipos de datos binarios no son compatibles con las asignaciones de función RFC/BAPI. Desconecte el puerto <nombre del puerto> en la aplicación.
Explicación:	Los tipos de datos binarios PREC y LRAW no son compatibles con las asignaciones de función RFC/BAPI. Si un puerto utiliza estos tipos de datos, no puede conectarlo en la asignación.
Respuesta del usuario:	Desconecte el puerto especificado.
CMN_17838	La página de códigos de SAP <página de códigos> no es compatible con la página de códigos de la conexión <página de códigos>.
Explicación:	La página de códigos especificada en la conexión de la aplicación del interfaz SAP RFC/BAPI no es compatible con el servidor SAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la página de códigos introducida para la conexión de la aplicación sea compatible con el servidor SAP.

CMN_17839	La página de códigos de SAP <página de códigos> no es compatible con la página de códigos del servicio de integración.
Explicación:	La página de códigos especificada para el servicio de integración no es compatible con el servidor SAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la página de códigos del servicio de integración sea compatible con el servidor SAP.
CMN_17840	Desbordamiento de datos <datos> en el puerto <número de puerto>. Busque a continuación la fila que contiene el error.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error en una fila. Debido a ello la sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de errores de la sesión para determinar la fila que contiene el error y consultar más información sobre el error.
CMN_17848	El valor de la propiedad <TypeOfAEP> debe ser <valor>.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Writer AEP contiene un valor no válido para la propiedad TypeOfAEP.
Respuesta del usuario:	Introduzca el valor especificado para la propiedad TypeOfAEP.
CMN_17851	No se puede obtener la propiedad de destino <propiedad>.
Explicación:	Error interno. El repositorio de PowerCenter contiene inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_17853	Se ha alcanzado el límite de errores para la sesión.
Explicación:	El servicio de integración ha alcanzado el límite de errores definido en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Elimine los errores en los datos. Aumente el límite de errores.
CMN_17856	El campo de control <campo de control> no puede tener una longitud mayor que la precisión <valor>.
Explicación:	La longitud del campo de control excede a la precisión definida para dicho campo.
Respuesta del usuario:	Elimine los errores en los datos. Aumente la precisión para el campo de control.
CMN_65011	La instancia de la búsqueda <nombre> utiliza una memoria caché dinámica. Sin embargo, el flujo de trabajo está configurado para ejecutarse simultáneamente con el mismo nombre de instancia. Esta combinación no se admite.
Explicación:	La transformación de búsqueda utiliza una memoria caché dinámica y el flujo de trabajo está configurado para ejecutarse al mismo tiempo y con el mismo nombre que la instancia.
Respuesta del usuario:	Configure la transformación de búsqueda para que utilice una memoria caché estática o defina un nombre único para cada instancia de flujo de trabajo.

CMN_65013	El proceso de ayuda de pmimprocess no se pudo inicializar: <mensaje de error>.
Explicación:	Se ha producido un error interno cuando se utilizaba un perfil del sistema operativo para ejecutar un flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error adicionales para obtener más información.
CMN_65014	El servicio de integración no pudo generar el proceso secundario: <mensaje de error>.
Explicación:	Se ha producido un error interno cuando se utilizaba un perfil del sistema operativo para ejecutar un flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error adicionales para obtener más información.
CMN_65015	El servicio de integración no pudo abrir un canal <nombre del canal> para leer el archivo de parámetros, realizar una tarea de espera de archivo o leer un registro de sesión.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir un canal para leer el archivo de parámetros, realizar una tarea de espera de archivo o leer un registro de sesión.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_65016	El proceso secundario <ID del proceso secundario> ha terminado de forma inesperada.
Explicación:	Un proceso secundario para <i>pmimprocess</i> ha terminado de forma inesperada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_65017	El servicio de integración no pudo emplear perfiles de sistema operativo porque pmimprocess no se hallaba configurado.
Explicación:	<i>pmimprocess</i> no se ha configurado.
Respuesta del usuario:	Defina el usuario y los grupos en root y habilite el bit setuid para <i>pmimprocess</i> antes de utilizar los perfiles del sistema operativo.
CMN_65018	Se produjo un error en el flujo de trabajo porque el nombre de usuario del sistema operativo especificado en el perfil del sistema operativo no es válido.
Explicación:	El perfil del sistema operativo contiene un nombre de usuario del sistema operativo no válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de usuario del sistema operativo sea válido para los nodos del dominio.
CMN_65019	Error al utilizar perfiles de sistema operativo para ejecutar un flujo de trabajo. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
Explicación:	Se ha producido un error interno cuando se utilizaba un perfil del sistema operativo para ejecutar un flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
CMN_65020	pmimprocess no pudo anexar la variable de entorno de la ruta de la biblioteca.
Explicación:	<i>pmimprocess</i> no pudo anexar una variable de entorno de la ruta de la biblioteca.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CMN_65025	El archivo de recuperación <nombre del archivo de recuperación> es inconsistente. Se esperaba un tamaño del archivo de recuperación de <tamaño del archivo de recuperación que se esperaba>, pero el tamaño del archivo de recuperación es de <tamaño del archivo de recuperación>.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión en el modo de arranque en frío.
CMN_65040	El archivo de recuperación <nombre del archivo de recuperación> es inconsistente. El tamaño <tamaño del archivo de recuperación> es inferior al tamaño mínimo de 4 bytes.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión en el modo de arranque en frío.
CMN_65050	El servicio de integración no pudo conectarse al servidor SMTP.
Explicación:	El servidor SMTP puede requerir un nombre de usuario y contraseña.
Respuesta del usuario:	Desactive los requisitos de acceso en el servidor SMTP. Para obtener más información sobre la configuración del servicio de integración para el envío de correo electrónico SMTP en Windows, consulte la <i>Guía básica del flujo de trabajo de PowerCenter</i> .
CMN_65051	El servicio de integración no pudo enviar un correo electrónico al servidor SMTP.
Explicación:	Puede que el equipo del servidor SMTP no esté accesible.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el equipo del servicio de integración tenga acceso al equipo del servidor SMTP. Para obtener más información sobre la configuración del servicio de integración para el envío de correo electrónico SMTP en Windows, consulte la <i>Guía básica del flujo de trabajo de PowerCenter</i> .
CMN_65052	El tiempo de espera ha caducado antes de que el servicio de integración pudiera conectarse al servidor SMTP.
Explicación:	Puede que las propiedades personalizadas del servidor SMTP para el proceso del servicio de integración contengan valores no válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los valores de las propiedades personalizadas. Para obtener más información sobre la configuración del servicio de integración para el envío de correo electrónico SMTP en Windows, consulte la <i>Guía básica del flujo de trabajo de PowerCenter</i> .
CMN_65057	El servicio de integración no pudo localizar el servidor SMTP porque la dirección del servidor no es válida.
Explicación:	La propiedad personalizada de la dirección del servidor SMTP para el proceso del servicio de integración contiene una dirección de servidor no válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe la dirección del servidor en la propiedad personalizada. Para obtener más información sobre la configuración del servicio de integración para el envío de correo electrónico SMTP en Windows, consulte la <i>Guía básica del flujo de trabajo de PowerCenter</i> .
CMN_65070	ERROR: La actualización de la condición de memoria caché dinámica no es válida para la transformación de búsqueda.
Explicación:	La transformación de búsqueda dinámica no tiene una expresión condicional para actualizar la memoria caché dinámica.

Respuesta del usuario:	Cree una expresión que devuelva un valor booleano o numérico.
CMN_65071	Error: La transformación de búsqueda [{0}] y la transformación de búsqueda [{1}] con prefijo de nombre de archivo de memoria caché [{2}] comparten la misma memoria caché con nombre pero tienen políticas de coincidencias incompatibles.
Explicación:	Una transformación de búsqueda que devuelve varias filas está compartiendo una memoria caché de búsqueda con una transformación de búsqueda que devuelve una fila por cada fila de entrada.
Respuesta del usuario:	Compruebe que las transformaciones de búsqueda que comparten memoria caché con nombre tengan las mismas propiedades de coincidencia múltiple.

Mensajes CNX

CNX_53117	Error de procesamiento de ID de solicitud <ID de solicitud>, código de operación de solicitud <ID operación solicitud>, código de operación de respuesta <ID operación respuesta>. Estado de retorno: <estado de retorno>.
Explicación:	El agente del repositorio no pudo completar la operación solicitada.
Respuesta del usuario:	Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
CNX_53119	EL subproceso ha recibido una notificación para forzar el cierre de la conexión del cliente.
Explicación:	La conexión del repositorio se ha cerrado debido a que un administrador de repositorio o de dominio ha cerrado la conexión del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el administrador no necesite que todos los usuarios estén desconectados del repositorio para fines de mantenimiento u otros. A continuación, vuelva a intentar la operación en el cliente de PowerCenter.

Mensajes CONF

CONF_45006	Error: El administrador de servicios no ha podido comprobar el servicio de integración <nombre del servicio de integración> porque el servicio de integración no tiene un repositorio asociado.
Explicación:	La validación del servicio de integración ha fallado porque no se ha configurado un repositorio asociado para el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Configure un repositorio asociado para el servicio de integración.

Mensajes CSE

CSE_34005	El servicio de integración no pudo establecer la clave de cifrado para el cifrado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo establecer la clave de cifrado para AES_ENCRYPT. Se produjo un error en el algoritmo estándar de cifrado avanzado (AES). Este error puede producirse debido a que los recursos del sistema son escasos o a un error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica y envíeles los datos que está tratando de cifrar.
CSE_34010	El servicio de integración no pudo establecer la clave de cifrado para el descifrado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo establecer la clave de cifrado para AES_DECRYPT. Se produjo un error en el algoritmo estándar de cifrado avanzado (AES). Este error puede producirse debido a que los recursos del sistema son escasos o a un error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica y envíeles los datos que está tratando de descifrar.
CSE_34039	El servicio de integración no pudo descifrar los datos.
Explicación:	El servicio de integración no pudo descifrar los datos debido a que los recursos del sistema son escasos o a un error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica y envíeles los datos que está tratando de descifrar.
CSE_34040	El servicio de integración no pudo cifrar los datos.
Explicación:	El servicio de integración no pudo cifrar los datos debido a que los recursos del sistema son escasos o a un error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica y envíeles los datos que está tratando de cifrar.
CSE_34041	El servicio de integración no ha podido comprimir los datos.
Explicación:	El servicio de integración no pudo comprimir los datos debido a que los recursos del sistema son escasos o a un error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica y envíeles los datos que está tratando de comprimir.
CSE_34042	El servicio de integración no pudo descomprimir los datos.
Explicación:	El servicio de integración no pudo descomprimir los datos debido a que los recursos del sistema son escasos o a un error de memoria insuficiente.

Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión de nuevo. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática y envíeles los datos que está tratando de descomprimir.
------------------------	---

Mensajes CTSDK

CTSDK_43000	No se pudo cargar la biblioteca <nombre de la biblioteca> para el complemento <nombre del complemento>.
Explicación:	El complemento se ha instalado de forma incorrecta o no es compatible con la versión de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Vuelva a instalar el complemento.
CTSDK_43001	No se puede cargar la biblioteca <nombre de la biblioteca>.
Explicación:	El Servicio de integración de PowerCenter no puede cargar la biblioteca especificada que es necesaria para la transformación personalizada. Puede que la biblioteca o las bibliotecas dependientes no estén en el directorio adecuado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la biblioteca y cualquier biblioteca dependiente se encuentren en el directorio adecuado. Copie todas las DLL o las bibliotecas compartidas en la ubicación especificada en la variable de entorno definida en el nodo del Servicio de integración.
CTSDK_43002	No se pudo encontrar la dirección de la función <nombre de la función> para el complemento <nombre del complemento>.
Explicación:	La función del complemento no está definida o está mal definida.
Respuesta del usuario:	Vuelva a instalar el complemento.
CTSDK_43003	No se pudo encontrar la dirección de la función <nombre de la función>.
Explicación:	PowerCenter no pudo cargar la función especificada para la transformación personalizada.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la biblioteca y cualquier biblioteca dependiente se encuentren en el directorio adecuado. Reconstruya la biblioteca.

CAPÍTULO 6

Códigos de mensajes D

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes DBGR, 116](#)
- [Mensajes DMI, 121](#)
- [Mensajes DOM, 124](#)
- [Mensajes DS, 126](#)
- [Mensajes DSP, 127](#)

Mensajes DBGR

DBGR_25011 No es posible la conversión a cadena.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

DBGR_25013 No se puede modificar el puerto dependiente.

Explicación: Ha intentado modificar una clave generada u otros puertos dependientes.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

DBGR_25015 No se encontró el campo.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

DBGR_25016 Condición predeterminada permitida sólo en puertos de entrada, entrada y salida o salida.

Explicación: La condición de punto de ruptura IsDefault no está permitida en otros puertos, como los puertos variables.

Respuesta del usuario: Utilice la condición de punto de ruptura IsDefault sólo en puertos de entrada, entrada y salida o salida.

DBGR_25017	Error en la inicialización del analizador.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25018	Condición de puerto no válida.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25019	Ya existe el punto de ruptura.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25020	No se ha encontrado el punto de ruptura.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25021	No existe este ID de destino.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25022	Error en la lista Alloc Bkpt.
Explicación:	Memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe el uso de la memoria del equipo. Otros procesos pueden estar utilizando demasiada memoria. Es posible que desee aumentar el espacio de intercambio.
DBGR_25024	No se pueden modificar los datos para transformaciones en esta fase de ejecución.
Explicación:	Error interno. Ha intentado modificar un puerto durante un punto de ruptura de error.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25025	No se pueden modificar los datos para transformaciones que no sean la actual.
Explicación:	Error interno. Ha intentado modificar un puerto durante un punto de ruptura de error.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25026	Cambio de tipo de fila no permitido para esta transformación.
Explicación:	Ha intentado cambiar el tipo de fila de esta transformación en algo distinto que Filtro, Controlado por datos o Router.

Respuesta del usuario:	Sólo puede cambiar el tipo de fila por transformaciones de Filtro, Router o Estrategia de actualización.
DBGR_25027	No se puede modificar el puerto.
Explicación:	Ha intentado modificar un puerto de sólo lectura.
Respuesta del usuario:	No puede modificar un puerto de sólo lectura.
DBGR_25028	El uso del puerto <nombre del puerto> en la condición de depuración no es válido. Puede que no esté conectado.
Explicación:	Ha especificado un puerto sin conexión en la columna de puerto de la condición para un punto de ruptura.
Respuesta del usuario:	Un puerto sin conexión tiene un valor predeterminado, si se especifica, o siempre tiene un valor nulo. No especifique el valor en una condición de depuración. Realice una conexión a ese puerto o bien elija un puerto conectado.
DBGR_25029	El uso del puerto <nombre del puerto> como valor en la condición de depuración no es válido. Quizás no haya conexión.
Explicación:	Ha especificado un puerto sin conexión en la columna de valor de la condición para un punto de ruptura cuando el tipo de columna es el puerto.
Respuesta del usuario:	Un puerto sin conexión tiene un valor predeterminado, si se especifica, o siempre tiene un valor nulo. No especifique el valor en una condición de depuración. Realice una conexión a ese puerto o bien elija un puerto conectado.
DBGR_25030	No hay ninguna transformación de este tipo en ningún canal.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25033	Error: Fallo de sendRequest de zócalo para la identificación para reqType: <número>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25034	Error: Fallo de sondeo de ajuste de zócalo para reqType: <número>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25035	Error: Fallo de apertura de zócalo para reqType: <tipo de solicitud>. Es posible que el cliente depurador haya agotado el tiempo de espera si el tiempo de inicio ha excedido el valor de tiempo de espera especificado en el administrador del flujo de trabajo. Aumente el valor de tiempo de espera y vuelva a intentarlo.
Explicación:	El DTM no se pudo conectar con Designer debido a que se ha superado el tiempo de espera para el servicio de integración.

Respuesta del usuario:	Aumente el valor de tiempo de espera para la conexión con el servicio de integración en el administrador de flujo de trabajo y ejecute de nuevo la sesión.
DBGR_25036	Error: Fallo de apertura de zócalo para reqType: <número>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25040	Error: groupId <número> no válida especificada para la modificación de la transformación de enrutador.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25041	Error: groupIndex <número> no válido resultado del groupId <número> especificado para modificar la transformación de enrutador.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
DBGR_25044	No coinciden los tipos de datos: <valor> no se puede utilizar en una condición con el puerto <nombre del puerto>.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido para el tipo de datos del puerto de un punto de ruptura condicional.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor esté en el formato correcto: MM/DD/YYYY hh:mm:ss.
DBGR_25045	Error en la condición del punto de ruptura: El puerto <nombre del puerto> y el puerto <nombre del puerto> son de grupos diferentes.
Explicación:	Ha utilizado puertos de diferentes grupos al establecer un punto de ruptura condicional utilizando dos puertos. Una transformación de normalizador o de calificador de origen XML tiene puertos organizados en diferentes grupos. El servicio de integración lee los datos de estos puertos por grupos.
Respuesta del usuario:	No utilice puertos de diferentes grupos para establecer el punto de ruptura condicional.
DBGR_25046	Error en el punto de ruptura <número> para la transformación <nombre de la transformación>. El motivo es <motivo>.
Explicación:	Error al definir el punto de ruptura global.
Respuesta del usuario:	Consulte el motivo para obtener información.
DBGR_25047	Error en punto de ruptura global <número>. El motivo es <motivo>.
Explicación:	Error al definir el punto de ruptura global.
Respuesta del usuario:	Consulte el motivo para obtener información.

DBGR_25048	No se puede especificar la condición del punto de ruptura para el puerto binario <puerto> <nombre del puerto>.
Explicación:	Ha intentado especificar un punto de ruptura condicional utilizando un puerto binario.
Respuesta del usuario:	No especifique un punto de ruptura condicional para un puerto binario.
DBGR_25049	La transformación todavía no ha recibido ningún dato.
Explicación:	Ha tratado de evaluar una expresión antes de que el servicio de integración recibiera los datos.
Respuesta del usuario:	Espere a que se mueva una fila de datos a la transformación antes de evaluar una expresión.
DBGR_25050	El puerto <nombre de puerto> utilizado en la expresión no está conectado y no tiene un valor predeterminado.
Explicación:	Intentó verificar una expresión con un puerto que no está conectado y que no tiene un valor predeterminado. Un puerto de expresión no recibe nunca un valor.
Respuesta del usuario:	Compruebe si se eliminó una conexión de puerto. No use este puerto en ninguna evaluación de expresión o transfiera un valor al puerto mediante una conexión válida.
DBGR_25059	No se pudo crear un zócalo para escuchar las conexiones del cliente <nombre de equipo cliente de PowerCenter>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear un zócalo para las conexiones del depurador. Error durante la conexión en el equipo cliente de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión del depurador.
DBGR_25060	No se pudo encontrar un puerto disponible entre <DebuggerMinPort> y <DebuggerMaxPort> para escuchar las conexiones desde el cliente <nombre del equipo cliente de PowerCenter>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar un puerto disponible para las conexiones del depurador.
Respuesta del usuario:	<p>Detenga las otras sesiones del depurador o espere a que esas sesiones finalicen antes de reiniciar la sesión actual del depurador.</p> <p>Aumente el valor de DebuggerMaxPort para proporcionar puertos adicionales para la depuración en el servicio de integración.</p>
DBGR_25061	No se pudo notificar al cliente el puerto que se está escuchando.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar con el equipo cliente de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión del depurador.
DBGR_25062	No se pudo notificar al cliente el puerto que se está escuchando: no hay disponible ninguna conexión RepServer.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar con el servicio de repositorio o perdió la conexión con el equipo cliente de PowerCenter.

Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión del depurador.
DBGR_25068	No se pudo obtener una conexión desde Designer. Compruebe la configuración de la red o del cortafuegos.
Explicación:	El servicio de integración ha agotado el tiempo de espera para la conexión desde el cliente de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Compruebe la configuración de la red o del cortafuegos. Aumente el valor del tiempo de espera para la conexión con el servicio de integración y reinicie la sesión del depurador.

Mensajes DMI

DMI_17501	Error al inicializar los generadores de árboles de la partición <partición>.
Explicación:	Puede que el archivo de metadatos que se ha usado para crear la transformación SAP DMI Prepare no sea válido.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la transformación SAP DMI Prepare.
DMI_17503	Como mínimo, un campo diferente al campo principal y las claves externas deben estar conectados para cada grupo.
Explicación:	Solamente están conectadas las claves principales y las claves externas. Debe conectarse al menos otro puerto.
Respuesta del usuario:	Conecte al menos un puerto por grupo que no sea el campo principal y las claves externas.
DMI_17504	Error al crear una fila de entrada para el grupo <grupo>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos iDoc en la transformación SAP DMI Prepare.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema continúa, puede que tenga que añadir RAM al nodo.
DMI_17505	Error al configurar los datos para el campo: <campo>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos iDoc en la transformación SAP DMI Prepare.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
DMI_17506	Se han obtenido datos NULL para los campos de clave principal o externa.
Explicación:	Faltan los datos de la clave principal o externa.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los datos contengan los valores de la clave principal y de la clave externa.

DMI_17507	Se han obtenido datos NULL para todos los campos conectados del segmento <nombre del segmento>.
Explicación:	Faltan los datos para todos los campos conectados del segmento mencionado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que existan los datos para todos los campos conectados de dicho segmento.
DMI_17508	Error al generar el árbol.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos iDoc en la transformación SAP DMI Prepare.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
DMI_17509	Error desconocido al atravesar el árbol.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos iDoc en la transformación SAP DMI Prepare.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
DMI_17511	La transformación SAP DMI Prepare recibió <número> filas huérfanas.
Explicación:	La transformación SAP DMI Prepare recibió filas huérfanas.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que todas las filas secundarias tengan filas primarias.
DMI_17512	En el grupo <grupo>, se recibió una fila huérfana <fila> con la clave principal <clave principal> y la clave externa <clave externa>.
Explicación:	La transformación SAP DMI Prepare recibió filas huérfanas.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que todas las filas secundarias tengan filas primarias.
DMI_17513	La transformación SAP DMI Prepare recibió <valor> filas duplicadas.
Explicación:	La transformación SAP DMI Prepare recibió filas duplicadas.
Respuesta del usuario:	Elimine las filas duplicadas en los datos.
DMI_17514	Se recibió una clave principal para la fila de error duplicada <fila>: <valor>.
Explicación:	La transformación SAP DMI Prepare recibió filas duplicadas.
Respuesta del usuario:	Elimine las filas duplicadas en los datos.
DMI_17515	No se pudo validar la sintaxis de la clave principal <clave principal> y del correspondiente número de documento generado <número de documento> porque falta el segmento obligatorio: <nombre de segmento>.
Explicación:	Ha configurado la sesión para validar los documentos DMI antes de grabarlos en el sistema SAP. El servicio de integración ha determinado que en el documento DMI falta un valor para el segmento obligatorio.

Respuesta del usuario:	Verifique que la transformación SAP DMI Prepare para el documento DMI contenga valores para el segmento obligatorio.
DMI_17516	No se pudo validar la sintaxis de la clave principal <clave principal> y del correspondiente número de documento generado <número de documento> porque la ocurrencia máxima es superior al límite máximo de: <nombre de segmento>.
Explicación:	Ha configurado la sesión para validar los documentos DMI antes de grabarlos en el sistema SAP. El servicio de integración determinó que el segmento contiene más de un número máximo de registros permitidos.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el número de registros del segmento no exceda el número máximo de registros permitidos.
DMI_17517	No se pudo validar la sintaxis de la clave principal <clave principal> y del correspondiente número de documento generado <número de documento> porque la ocurrencia mínima es inferior al límite máximo de: <valor>.
Explicación:	Ha configurado la sesión para validar los documentos DMI antes de grabarlos en el sistema SAP. El servicio de integración determinó que el segmento contiene menos que el número mínimo permitido.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el número de registros del segmento coincida al menos con el número mínimo de registros permitidos.
DMI_17518	Desbordamiento de datos <datos> en el puerto <número de puerto>. Si no se respeta el umbral de error, la fila se enviará con el puerto ErrorDMIData.
Explicación:	La transformación SAP DMI Prepare recibió datos más grandes que la precisión de la fila.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el valor coincida con la precisión de la fila.
DMI_17519	Error al obtener datos para el campo.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos iDoc en la transformación SAP DMI Prepare.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
DMI_17520	La transformación SAP DMI Prepare tiene un grupo de entrada no conectado. Todos los grupos de entrada deben estar conectados para la transformación.
Explicación:	Un grupo de entrada no tiene ningún puerto conectado.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que al menos haya conectado un puerto para cada grupo de entrada.
DMI_17525	La carpeta de memoria caché especificada para la transformación SAP DMI Prepare <nombre de transformación> no es válida.
Explicación:	El directorio de memoria caché especificado para la transformación SAP DMI Prepare no existe.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, especifique un directorio válido para la propiedad Directorio de la memoria caché.

DMI_17526	El servicio de integración no pudo acceder al bloque de la memoria caché en el grupo <grupo>. Aumente el tamaño de la memoria caché.
Explicación:	El tamaño de la memoria caché especificado para la transformación SAP DMI Prepare no es correcto.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, aumente el tamaño de la memoria caché.
DMI_17527	La transformación SAP DMI Prepare no recibió datos para el objeto DMI.
Explicación:	El origen de la asignación DMI no contiene datos válidos para el objeto DMI.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los datos de origen sean correctos.

Mensajes DOM

DOM:10009	No se puede encontrar el dominio especificado <nombre de dominio vinculado> desde el dominio <nombre de dominio actual>.
Explicación:	El administrador de servicios no puede encontrar el nombre del dominio que se ha especificado en la solicitud de búsqueda. Puede que la información del dominio no esté actualizada o que el dominio solicitado no se esté ejecutando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la información del dominio esté actualizada. Compruebe también si el dominio vinculado en la solicitud de búsqueda se está ejecutando.
DOM:10013	No se puede deshabilitar el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El dominio no pudo actualizar la configuración del servicio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la configuración del servicio sea válida en el dominio.
DOM:10166	No se puede iniciar la sesión del nodo <nombre de nodo> en el dominio.
Explicación:	El nodo no pudo iniciar una sesión en el dominio.
Respuesta del usuario:	Solucione el problema descrito en el mensaje subsiguiente y reinicie el nodo.
DOM:10174	No se puede actualizar el modo operativo a <modo operativo> en el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El dominio no pudo actualizar la configuración del servicio.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la configuración del servicio sea válida en el dominio.
DOM:10176	No se puede enviar a la cola la alerta del tipo <tipo de alerta> para el objeto <nombre de objeto> con el mensaje de alerta <mensaje de alerta> al servicio de alerta.
Explicación:	El dominio no pudo conectarse con el servicio de alerta.

Respuesta del usuario:	Reinicie el nodo principal de la puerta de enlace.
DOM:10181	No se puede comunicar con el nodo <nombre de nodo> en el host <nombre de host> y el puerto <número de puerto> desde el nodo principal <nombre de nodo>.
Explicación:	El nodo principal no se puede comunicar con el nodo del dominio. Puede que el nodo esté detrás de un cortafuegos al que no se puede tener acceso desde el nodo principal de la puerta de enlace.
Respuesta del usuario:	Configure de nuevo la red de modo que se pueda tener acceso al nodo desde el nodo principal de la puerta de enlace.
DOM:10182	El cambio de estado de ejecución desde <estado de ejecución original> hasta <estado de ejecución solicitado> no es válido para el servicio <nombre de servicio> en el proceso de servicio <nodo en el que se ejecuta el proceso de servicio>.
Explicación:	Se ha especificado un valor no válido para el estado de ejecución.
Respuesta del usuario:	Cierre el dominio e inicie los servicios de Informática en los nodos de la puerta del enlace y en los nodos de trabajo.
DOM:10184	El servicio de integración no puede usar los perfiles del sistema operativo en el nodo de Windows <nombre de nodo> en <nombre de servicio>.
Explicación:	Los servicios de integración pueden usar perfiles del sistema operativo en los nodos de UNIX. El servicio de integración no puede usar perfiles del sistema operativo en los nodos de Windows.
Respuesta del usuario:	Habilite los perfiles del sistema operativo para un servicio de integración que se ejecute en nodos de UNIX. Deshabilite los perfiles del sistema operativo para el servicio de integración.
DOM:10185	El usuario <nombre de usuario> del dominio de seguridad <nombre de dominio de seguridad> no tiene la función de administrador necesaria para cerrar el dominio.
Explicación:	Para cerrar un dominio PowerCenter, el usuario debe tener la función de administrador para dicho dominio.
Respuesta del usuario:	Solicite al administrador del dominio que cierre el dominio PowerCenter.
DOM:10188	No se puede iniciar el servicio <nombre de servicio> de la versión <versión de servicio> en el nodo <nombre de nodo>. Este nodo no está configurado para ejecutar esta versión de servicio.
Respuesta del usuario:	Inicie este servicio en un nodo que esté configurado para ejecutar esta versión de servicio.
DOM:10189	No se puede iniciar el servicio <nombre de servicio> de la versión de servicio <versión de servicio> dado que los servicios asociados <nombres de servicio> pertenecen a una versión diferente.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los servicios asociados y dependientes pertenezcan a la misma versión de servicio que el servicio y reinicielo.

Mensajes DS

DS_10008	No se puede encontrar el nodo <nombre> especificado en la solicitud de búsqueda de servicio en el dominio <nombre>.
Explicación:	El nodo no se está ejecutando o no existe en el dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nodo se esté ejecutando. Compruebe si el nombre del nodo se escribió correctamente.
DS_10009	No se puede encontrar el dominio <nombre> especificado en la solicitud de búsqueda de servicio.
Explicación:	El comando especificó un nombre de equipo de puerta de enlace de dominio, un número de puerto y también un nombre de dominio. El programa de la línea de comandos no pudo encontrar el dominio en el equipo host de la puerta de enlace.
Respuesta del usuario:	Compruebe si existe el dominio en el equipo host de la puerta de enlace del dominio. Compruebe si el nombre del dominio se escribió correctamente.
DS_10012	El modo de deshabilitación especificado <modo> no es válido para deshabilitar el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	Se usó el comando DisableService para deshabilitar el servicio que se muestra. El modo especificado no es válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe si el modo es completar, detener o anular.
DS_10036	El servicio <nombre> no está disponible.
Explicación:	El servicio especificado en el comando no está disponible.
Respuesta del usuario:	Compruebe si el servicio existe y si se está ejecutando. Compruebe si el nombre del servicio se escribió correctamente.
DS_10037	El servicio <nombre> no está disponible en el nodo <nombre>.
Explicación:	El comando indicado especificaba un nombre de servicio y un nombre de nodo. El servicio no está disponible en el nodo.
Respuesta del usuario:	Compruebe si el servicio existe y si se está ejecutando en el nodo. Compruebe si el nombre del servicio se escribió correctamente.
DS_10059	El servicio solicitado <nombre> no se está ejecutando.
Explicación:	El servicio especificado en el comando no se está ejecutando o no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe si el servicio existe y si se está ejecutando. Compruebe si el nombre del servicio se escribió correctamente.

Mensajes DSP

DSP_20307	Error al obtener la información del nodo desde el servicio de configuración (nombre de dominio <dominio>, nombre de nodo <nombre>). Mensaje de error: <texto del mensaje>.
Explicación:	El servicio de integración no puede obtener los metadatos del nodo desde el administrador de servicios.
Respuesta del usuario:	Inicie los servicios de Informatica en el nodo de referencia. Compruebe el texto del mensaje de error si desea más información sobre la causa del error.

CAPÍTULO 7

Códigos de mensaje E

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes EB, 128](#)
- [Mensajes EP, 132](#)
- [Mensajes EB, 144](#)
- [Mensajes EXP, 144](#)
- [Mensajes EXPFN, 152](#)

Mensajes EB

EBRDR_13003	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido conectarse a Oracle E-Business Suite.
Explicación:	La información de conexión no es correcta.
Respuesta del usuario:	Introduzca un DSN, nombre de usuario y contraseña válidos.
EBRDR_13005	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido generar o analizar la consulta SQL.
Explicación:	La consulta SQL de las propiedades de la sesión o las propiedades del calificador de origen pueden no ser válidas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la consulta de la propiedad de la consulta SQL del calificador de origen o el atributo de sesión son válidos.
EBRDR_13007	Tipo de unión no definido.
Explicación:	Varios orígenes están conectados al calificador de origen. Sin embargo, el tipo de unión no está definido.
Respuesta del usuario:	Defina un tipo de unión.
EBRDR_13009	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido ejecutar la consulta.
Explicación:	La consulta no ha podido ejecutarse en la base de datos de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error de ODBC.

EBRDR_13037	La cantidad de campos de la consulta SQL es menor que la cantidad de puertos conectados desde el calificador de origen de aplicación para la instancia de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la cantidad de campos de la consulta SQL es por lo menos la misma que la cantidad de puertos conectados en el calificador de origen de aplicación para la instancia de destino.
EBWRT_32006	El esquema especificado está incorrectamente formateado.
Explicación:	El esquema está incorrectamente formateado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el esquema de todos los grupos de la propiedad de destino del esquema está delimitado por comas.
EBWRT_32026	El servicio de integración de PowerCenter no pudo inicializar el entorno de aplicaciones de Oracle.
Explicación:	Datos no válidos en las propiedades del destino que inicializan la aplicación de Oracle.
Respuesta del usuario:	Valide los datos para el grupo de parámetros de Open Interface. Proporcione un ID de usuario y de resp válido.
EBWRT_32027	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido enviar la solicitud de programa simultánea.
Explicación:	Se han proporcionado datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Proporcione datos válidos. -o-
Explicación:	Puede que no tenga los permisos necesarios para enviar la solicitud de programa simultánea.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de Oracle E-Business Suite para obtener los permisos necesarios.
EBWRT_32028	El servicio de integración no ha podido determinar el ID de la aplicación de <application name>.
Explicación:	Ha proporcionado un nombre corto de aplicación no válido en interfacelist.xml.
Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre corto de aplicación válido en interfacelist.xml. -o-
Explicación:	Puede que no tenga los permisos necesarios para determinar el ID de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para obtener los permisos necesarios.
EBWRT_32031	Error al crear el procedimiento de espera. La funcionalidad de espera no estará disponible.
Explicación:	Puede que no tenga los permisos necesarios para crear un procedimiento en el sistema de destino.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para crear derechos de procedimiento en la base de datos.
EBWRT_32034	<Request ID> completada con errores.
Explicación:	Error en la aplicación de Oracle.

Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de Oracle para obtener más información.
EBWRT_32035	<Request ID> se ha interrumpido inesperadamente.
Explicación:	Error en la aplicación de Oracle.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de Oracle para obtener más información.
EBWRT_32069	<partition number> El servicio de integración de PowerCenter no ha podido inicializar la aplicación de Oracle porque no se ha configurado un idioma para la instancia de destino <target name>.
Explicación:	No se ha especificado un idioma para el destino de Oracle E-Business Suite.
Respuesta del usuario:	Especifique un idioma válido en las propiedades de la sesión. -o- Especifique un idioma válido en la definición de destino de Oracle E-Business Suite.
EBWRT_32070	<partition number> El servicio de integración de PowerCenter no ha podido inicializar la aplicación de Oracle porque no se ha especificado el nombre de usuario para la instancia de destino <target name>.
Explicación:	No se ha especificado el nombre de usuario para el destino de Oracle E-Business Suite.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de usuario en las propiedades de la sesión. -o- Especifique un nombre de usuario en la definición de destino de Oracle E-Business Suite.
EBWRT_32071	<partition number> El servicio de integración de PowerCenter no ha podido inicializar la aplicación de Oracle porque no se ha especificado el nombre de responsabilidad para la instancia de destino <target name>.
Explicación:	No se ha especificado el nombre de responsabilidad para el destino de Oracle E-Business Suite.
Respuesta del usuario:	Especifique el nombre de responsabilidad en las propiedades de la sesión. -o- Especifique el nombre de responsabilidad en la definición de destino de Oracle E-Business Suite.
EBWRT_33007	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido escribir datos en el archivo temporal.
Explicación:	En Windows, el directorio temporal creado en la ubicación especificada por la variable de entorno TMP o en la ubicación especificada por la variable del proceso de servicio \$PMTempDir no tiene suficiente memoria para almacenar los datos. -o- En UNIX, el directorio temporal creado en la ubicación especificada por la variable del proceso de servicio \$PMTempDir no tiene suficiente memoria para almacenar los datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.

EBWRT_35001	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido crear jerarquía.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EBWRT_35002	La suma de de la cantidad de filas duplicadas, filas huérfanas y otros errores ha excedido el valor del umbral de errores.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter ha alcanzado el umbral de error en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Elimine los errores de los datos o aumente el umbral de error.
EBWRT_36001	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener la lista de campos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EBWRT_36010	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido determinar el ID de usuario de <user name>.
Explicación:	El nombre de usuario es incorrecto.
Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre de usuario válido.
EBWRT_36011	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido determinar el ID de responsabilidad de <responsibility>.
Explicación:	El nombre de responsabilidad es incorrecto.
Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre de responsabilidad válido.
EBWRT_36012	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido determinar el ID del grupo de seguridad de <security group>.
Explicación:	El nombre del grupo de seguridad es incorrecto.
Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre de grupo de seguridad válido.
EBWRT_36013	El servicio de integración no ha podido determinar el ID del servidor de <server name>.
Explicación:	El nombre del servidor es incorrecto.
Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre de servidor válido.
EBWRT_36066	El puerto <port name> del grupo <group name> no está enlazado.
Explicación:	La clave principal ficticia del ID del grupo especificado no está conectada al calificador de origen.
Respuesta del usuario:	Conecte la clave principal ficticia del nombre de grupo.

EBWRT_36070	Idioma <language> incorrecto.
Explicación:	El idioma no es válido.
Respuesta del usuario:	Especifique un idioma que esté instalado en el equipo de Oracle E-Business Suite.
EBWRT_36072	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido escribir los datos para GPK__<port name> = <data> y GFK__<port name> = <data>.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido escribir datos en la tabla de interfaz.
Respuesta del usuario:	<p>Para obtener más información, consulte el mensaje de error ODBC correspondiente en el registro de sesión.</p> <p>Si la sesión está configurada para omitir la validación de la jerarquía y los datos para los puertos GPK y GFK están en blanco en el mensaje de error, compruebe que los puertos GPK y GFK están vinculados. Asimismo, compruebe que los datos están especificados para estos puertos.</p>
EBWRT_40001	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido conectarse a Oracle E-Business Suite.
Explicación:	La información de conexión no es correcta.
Respuesta del usuario:	Introduzca un DSN, nombre de usuario y contraseña válidos.
EBWRT_40003	El servicio de integración de PowerCenter ha encontrado un error de asignación de memoria.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido asignar suficiente memoria para ejecutar la sesión.
Respuesta del usuario:	Cierre algunas de las aplicaciones que se están ejecutando en el nodo y vuelva a intentarlo.
EBWRT_40005	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido ejecutar la consulta.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error de ODBC.

Mensajes EP

EP_13001	Conversión no válida.
Explicación:	En un procedimiento externo, el servicio de integración no puede convertir el tipo de datos del puerto en el tipo de datos del parámetro correspondiente o viceversa. Por ejemplo, el puerto puede tener un tipo de datos de fecha y hora, mientras que el parámetro tiene un tipo de datos entero. El servicio de integración no puede convertir un tipo de datos de fecha y hora en un tipo de datos entero.

Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de datos del procedimiento externo o el tipo de datos del puerto antes de volver a ejecutar la sesión.
EP_13002	Error al liberar módulo externo.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al cerrar un objeto DLL o un objeto compartido.
Respuesta del usuario:	Este error no afecta negativamente a la ejecución de la sesión. No obstante, si el mensaje se repite, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
EP_13003	No se puede preparar la información del procedimiento externo común.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Es un mensaje general de error. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13004	No se puede preparar la información del procedimiento externo de canalización.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Es un mensaje general de error. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13005	No se puede inicializar el procedimiento externo de estilo Informática.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Es un mensaje general de error. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13006	Nombre de módulo externo NULL.
Explicación:	La entrada de la propiedad Identificador de módulo/programación para la transformación de procedimiento externo está vacía.
Respuesta del usuario:	Indique una entrada válida para la propiedad Identificador de módulo/programación.
EP_13007	No se puede crear el administrador de módulos externos.
Explicación:	El servicio de integración no puede crear el administrador de módulos externos.
Respuesta del usuario:	Es un mensaje general. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13008	No se puede cargar el módulo externo.
Explicación:	El servicio de integración no puede ubicar el archivo DLL o considera que no es válido.
Respuesta del usuario:	Verifique el nombre y la ubicación del archivo DLL y la propiedad Identificador de módulo/programación antes de volver a ejecutar la sesión.
EP_13010	No se puede crear el objeto de módulo externo.
Explicación:	La función de factoría de clase CreateExternalModuleObject no pudo crear un objeto de módulo externo en el módulo externo de Informática.
Respuesta del usuario:	Examine la función CreateExternalModuleObject y el constructor para el objeto del módulo externo que inicia.

EP_13011	Nombre de procedimiento externo NULL.
Explicación:	No indicó el nombre del procedimiento en la transformación del procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Indique un nombre válido.
EP_13012	No se puede obtener la firma del procedimiento externo.
Explicación:	Error al iniciar la función TINFExternal Module Impl::GetProcSignature.
Respuesta del usuario:	Examine esta función en el archivo infemimp.cpp. Asegúrese también de que INFEMProcSignatures y las estructuras de datos p*ParamVector del archivo <i>nombre_móduloEM.CPP</i> no se hayan modificado.
EP_13013	El número de puertos para la transformación no coincide con el número de argumentos formales.
Explicación:	El servicio de integración no puede hacer coincidir el número de puertos de una transformación de procedimiento externo con el número de argumentos formales del procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Antes de ejecutar la sesión, corrija el número de argumentos del procedimiento externo o el número de puertos para la transformación.
EP_13014	Hay múltiples puertos de devolución definidos para la transformación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13015	Hay múltiples argumentos de devolución definidos para el procedimiento externo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13020	El procedimiento externo tiene un valor de devolución, pero no la transformación.
Explicación:	El procedimiento externo tiene un valor de devolución, pero no así la transformación del procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Añada un valor de devolución a la transformación del procedimiento externo o suprimalo del código del procedimiento externo.
EP_13021	La transformación tiene un valor de devolución, pero no el procedimiento externo.
Explicación:	La transformación del procedimiento externo tiene un valor de devolución, pero no así el procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Añada un valor de devolución al código de procedimiento externo o suprimalo de la transformación del procedimiento externo.
EP_13022	El valor de devolución del procedimiento externo no es el último argumento.
Explicación:	El código del procedimiento externo tiene un valor de devolución, pero no es el último parámetro.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor de devolución del código del procedimiento externo sea el último parámetro.
EP_13023	El valor de devolución de la transformación no es el último puerto.
Explicación:	La transformación del código del procedimiento externo tiene un valor de devolución, pero no es el último puerto.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor de devolución de la transformación del procedimiento externo sea el último puerto.
EP_13024	Ha fallado la búsqueda del puerto.
Explicación:	Un nombre del puerto de transformación del procedimiento externo no coincide con el correspondiente argumento del procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Cambie el argumento del procedimiento externo o el nombre del puerto de la transformación antes de volver a ejecutar la sesión.
EP_13025	No se han encontrado los parámetros de todas las entradas.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13026	Varias conexiones en el puerto de entrada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13027	Error de desbordamiento de decimal.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al convertir unos números decimales en una entrada o salida de un procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Analice el procedimiento externo para ver si es necesario un tipo de datos decimal. Si puede, cambie el tipo de datos de decimal a doble.
EP_13028	Error desconocido al convertir el tipo de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Envíe el procedimiento externo al servicio internacional de atención al cliente de Informatica con una descripción del error.
EP_13030	Se generó un error de excepción a partir de un procedimiento externo <nombre de procedimiento externo>.
Explicación:	El servicio de integración encontró una excepción importante mientras ejecutaba el procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Depure el código del procedimiento externo antes de volver a ejecutar la sesión.
EP_13033	No se puede inicializar el procedimiento externo de estilo COM.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al inicializar un procedimiento externo de estilo COM.

Respuesta del usuario:	Es un error general. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13034	Error COM desconocido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13035	No se puede inicializar la asignación de columna/parámetro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13036	No se pueden encontrar los parámetros de todas las entradas.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13037	No se puede asignar memoria.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13038	No se puede inicializar el procedimiento externo.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al inicializar un procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Es un error general. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13039	Error al inicializar devolución de llamada de búfer.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al crear búferes.
Respuesta del usuario:	Es un error general. Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
EP_13040	Identificador de programación no válido.
Explicación:	El servicio de integración encontró un identificador de programación no válido en el registro.
Respuesta del usuario:	Corrija la clave del identificador de programación en el registro. La clave se debe mostrar en un formato de dos puntos, como <i>abc.def</i> . Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13041	No se ha encontrado el identificador de programación en el registro.
Explicación:	El servicio de integración no puede hacer coincidir el módulo del identificador de programación con su clave correspondiente en el registro.
Respuesta del usuario:	Cambie y compile el módulo o registre COM.dll en el registro. Si desea más información, consulte la documentación de COM.

EP_13042	No se puede asignar el identificador de programación a CLSID.
Explicación:	En el registro, el ID de programación no se asigna a CLSID.
Respuesta del usuario:	Compruebe el ID de programación en el registro. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13043	No se puede crear una representación de cadena de CLSID.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13044	No se puede crear instancia del objeto de componente.
Explicación:	El servicio de integración no pudo iniciar el archivo CoCreateInstance.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de CoCreateInstance si desea conocer la acción adecuada.
EP_13045	No se puede obtener la interfaz de distribución para el objeto de componente.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13046	Error de IDispatch::Invoke.
Explicación:	El servicio de integración encontró una excepción importante en un procedimiento externo de estilo COM.
Respuesta del usuario:	Depure el código del procedimiento externo.
EP_13047	No se puede abrir la clave de registro HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar la clave mencionada en el registro.
Respuesta del usuario:	En el registro, indique un ID de biblioteca válido. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13048	No se puede obtener el valor de registro para HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib.
Explicación:	La clave mencionada tiene una ubicación de registro, pero dicha ubicación está vacía.
Respuesta del usuario:	Indique una clave válida en dicha ubicación. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13049	No se puede crear el CLSID a partir del identificador programático.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13050	No se puede abrir la clave de registro HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\libid.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar la clave mencionada en el registro.

Respuesta del usuario:	En el registro, indique un ID de biblioteca válido. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13051	No se puede abrir la clave de registro HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\libid.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir la clave mencionada porque no es válida o no está en dicha ubicación.
Respuesta del usuario:	En el registro, asegúrese de que la clave mencionada se halle en la ubicación adecuada y que sea una clave válida. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13052	No se puede cargar la biblioteca de tipos.
Explicación:	El servicio de integración no puede cargar la biblioteca de tipos porque no está o porque el archivo no es válido.
Respuesta del usuario:	En el registro, asegúrese de que la biblioteca de tipos sea válida y que se halle en la ubicación correcta. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13053	No se pueden obtener los atributos de la biblioteca de tipos.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
EP_13054	No se puede abrir la clave de registro HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\server type.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir la clave mencionada porque no es válida o no está en dicha ubicación.
Respuesta del usuario:	En el registro, asegúrese de que la clave mencionada se halle en la ubicación adecuada y que sea una clave válida. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13055	No se puede obtener el valor de registro para HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\<server type>.
Explicación:	La clave mencionada tiene una ubicación de registro, pero dicha ubicación está vacía.
Respuesta del usuario:	Indique una clave válida en dicha ubicación. Si desea más información, consulte la documentación de COM.
EP_13056	No se puede obtener información sobre el tipo de objeto del componente.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
EP_13057	No se pueden obtener los atributos del tipo de objeto del componente.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
EP_13058	No se puede obtener el tipo de referencia de la interfaz.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13059	No se puede obtener información del tipo de interfaz.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13060	No se pueden obtener los atributos de tipo de la interfaz.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13061	No se puede obtener la descripción de la función.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13062	No se pueden obtener los nombres de la función ni sus argumentos.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13063	No se pueden obtener los ID de los parámetros de función.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13064	No se puede obtener la información sobre el tipo de función.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al acceder a una biblioteca del tipo COM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13065	BSTR NULL.
Explicación:	Un procedimiento externo COM no asignó memoria para una B-String en un procedimiento de estilo COM.
Respuesta del usuario:	Asigne más memoria para la B-String.
EP_13066	Error al convertir el tipo de datos COM en un tipo de datos interno de Informatica.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al convertir un tipo de datos COM en un tipo de datos de Informatica. El procedimiento externo intentó una conversión no válida o se produjo un desbordamiento de datos.

Respuesta del usuario:	Consulte el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados con el desbordamiento de datos o con las conversiones del tipo de datos no válidas. Si se produjo un desbordamiento de datos, cambie el procedimiento externo o la asignación para ajustar los datos. Si no fue un desbordamiento, asegúrese de que el procedimiento externo use conversiones de tipos de datos válidas.
EP_13067	Error al convertir el tipo de datos interno de Informatica en un tipo de datos COM.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al convertir un tipo de datos COM en un tipo de datos de Informatica. El procedimiento externo intentó una conversión no válida o se produjo un desbordamiento de datos.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados con el desbordamiento de datos o con las conversiones del tipo de datos no válidas. Si se produjo un desbordamiento de datos, cambie el procedimiento externo o la asignación para ajustar los datos. Si no fue un desbordamiento, asegúrese de que el procedimiento externo use conversiones de tipos de datos válidas.
EP_13068	Tipo de datos COM no admitido.
Explicación:	El procedimiento externo usa un tipo de datos COM incompatible.
Respuesta del usuario:	Compruebe los tipos de datos COM admitidos y haga los cambios necesarios en el procedimiento externo.
EP_13069	No se puede inicializar COM.
Explicación:	El servicio de integración no pudo iniciar Colnitalize.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de Colnitalize si desea conocer la acción adecuada.
EP_13070	No se admiten procedimientos externos de estilo COM en plataformas que no sean Windows.
Explicación:	Intentó ejecutar un procedimiento externo COM en un servidor UNIX. Los procedimientos externos de estilo COM solo se ejecutan en plataformas Windows.
Respuesta del usuario:	Si puede, transfiera la sesión a un servidor Windows antes de volver a ejecutar la sesión. Si no es posible, cree un procedimiento externo de estilo Informatica para sustituir al procedimiento de estilo COM.
EP_13071	La transformación de estilo Informatica tiene un puerto con un tipo de datos no válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
EP_13072	El procedimiento externo de estilo Informatica tiene un parámetro con un tipo de datos no válido.
Explicación:	El servicio de integración encontró un parámetro con un tipo de datos no válido en el procedimiento externo de estilo Informatica.
Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de datos a un tipo admitido antes de ejecutar de nuevo la sesión.

EP_13073	Mensaje de registro de procedimiento externo de Informatica.
Explicación:	Este mensaje aparece cuando el procedimiento externo crea un mensaje de registro.
Respuesta del usuario:	Si es necesario, examine el procedimiento externo para conocer la causa del mensaje.
EP_13074	Mensaje de error de procedimiento externo de Informatica.
Explicación:	Una sesión configurada con un procedimiento externo ha encontrado un error.
Respuesta del usuario:	Examine el procedimiento externo para conocer la causa del mensaje.
EP_13075	El servidor no admite la versión del módulo externo de Informatica.
Explicación:	El servicio de integración encontró un procedimiento externo que el sistema no admite.
Respuesta del usuario:	No utilice módulos de procedimiento externo no admitidos.
EP_13083	<Transformación de procedimiento externo>: Error fatal de inicialización del módulo externo <módulo: procedimiento externo>.
Explicación:	El método Init o InitParams del procedimiento externo especificado devolvió un error fatal.
Respuesta del usuario:	Compruebe el código del método Init o InitParams del procedimiento externo especificado y corrija el error fatal. Consulte el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados registrados por el procedimiento externo.
EP_13084	Error de conversión de datos.
Explicación:	El servicio de integración no puede convertir un puerto de cadena de la transformación de procedimiento externo en un puerto de entrada de fecha y hora en el procedimiento externo. La cadena no tiene el formato de fecha predeterminado (MM/DD/YYYY HH24:MI:SS).
Respuesta del usuario:	Utilice TO_DATE con la cadena de formato adecuada para convertir una cadena en una fecha.
Explicación:	El servicio de integración no puede convertir los datos de un puerto de salida de fecha y hora del procedimiento externo en un puerto de cadena en la transformación del procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Cambie la transformación del procedimiento externo a fecha y hora.
EP_13089	Error al convertir el parámetro de inicialización en un tipo de datos correctos para el parámetro constructor.
Explicación:	En las propiedades de inicialización de la transformación del procedimiento externo, indicó un parámetro que el servicio de integración no puede convertir en el tipo de datos COM para el constructor del procedimiento externo. El servicio de integración intenta convertir los parámetros de inicialización de la transformación del procedimiento externo en los tipos de datos COM necesarios antes de iniciar el constructor del procedimiento externo.
Respuesta del usuario:	Edite los parámetros en la ficha Propiedades de inicialización de la transformación del procedimiento externo. Indique valores que el servicio de integración pueda convertir en tipos de datos COM necesarios para el constructor.

EP_13103	<Transformación de procedimiento externo>: Se generó un error fatal a partir de un procedimiento externo <procedimiento externo>.
Explicación:	El procedimiento externo especificado devolvió un error fatal.
Respuesta del usuario:	Compruebe el código del procedimiento externo especificado y corrija el error. Consulte el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados registrados por el procedimiento externo.
EP_13124	<Transformación de procedimiento externo>: Error fatal de inicialización del módulo externo <módulo: procedimiento externo>.
Explicación:	El método Init o InitParams del procedimiento externo especificado devolvió un error fatal.
Respuesta del usuario:	Compruebe el código del método Init o InitParams del procedimiento externo especificado y corrija el error fatal. Consulte el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados registrados por el procedimiento externo.
EP_13261	Error fatal: Es ilegal establecer un puerto de circunvalación cuando el alcance de la transformación no es ROW o cuando el modo de acceso a los datos es ARRAY para la transformación personalizada activa.
Explicación:	El código de procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTSetPassThruPort() cuando el alcance de la transformación es una transacción o todas las entradas y el modo de acceso de los datos se basan en filas.
Respuesta del usuario:	Cambie el alcance de la transformación a fila.
Explicación:	El código de procedimiento para una transformación personalizada activa utiliza la función INFA_CTSetPassThruPort() y el modo de acceso de los datos se basa en matrices.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y utilice las funciones de administración de datos en modo de matriz para configurar los datos para todos los puertos de salida. No utilice la función INFA_CTSetPassThruPort().
EP_13262	Error fatal: Es ilegal establecer la estrategia predeterminada de fila como puerto de transferencia cuando el alcance de la transformación no es ROW o cuando el modo de acceso a los datos es ARRAY para la transformación personalizada activa.
Explicación:	El código de procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTSetRowStrategy() para definir la estrategia predeterminada de fila por la que se debe pasar cuando el alcance de la transformación es una transacción o todas las entradas y el modo de acceso de los datos se basan en filas.
Respuesta del usuario:	Cambie el alcance de la transformación a fila.
Explicación:	El código de procedimiento para una transformación personalizada activa utiliza la función INFA_CTSetRowStrategy() para definir la estrategia predeterminada de fila por la que se debe pasar y el modo de acceso de los datos se basa en matrices.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y utilice la función INFA_CTASetRowStrategy() para definir la estrategia predeterminada de fila por la que se debe pasar.

EP_13263	Error fatal: Es ilegal invocar INFA_CTASetInputErrorRow cuando el modo de acceso a los datos no es ARRAY.
Explicación:	El código de procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTASetInputErrorRowM() o INFA_CTASetInputErrorRowU() y el modo de acceso a los datos se basa en filas.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y suprima la función INFA_CTASetInputErrorRowM() o INFA_CTASetInputErrorRowU(). Otra alternativa es devolver INFA_ROWERROR en la función de notificación de fila de entrada para notificar al servicio de integración que una determinada fila de entrada tiene un error.
EP_13264	Error fatal: Es ilegal invocar INFA_CTGetRowStrategy fuera de inputRowNotification.
Explicación:	El código de procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTGetRowStrategy() dentro de una función que no es la función p_<proc_name>_inputRowNotification().
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y utilice solo la función INFA_CTGetRowStrategy() dentro de la función p_<proc_name>_inputRowNotification().
EP_13265	Error fatal: Es ilegal invocar INFA_CTGetRowStrategy cuando el modo de acceso a los datos es ARRAY.
Explicación:	El código de procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTGetRowStrategy() cuando el modo de acceso a los datos se basa en matrices.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y utilice la función INFA_CTGetRowStrategy() para obtener la estrategia predeterminada de fila.
EP_13266	Error fatal: Es ilegal invocar INFA_CTOutputNotification fuera de inputRowNotification cuando el alcance de la transformación es ROW.
Explicación:	El código de procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTOutputNotification() dentro de una función que no es la función p_<proc_name>_inputRowNotification() cuando el alcance de la transformación es fila.
Respuesta del usuario:	Cambie el alcance de la transformación a transacción o a todas las entradas.
EP_13267	Error fatal: Se ha establecido un tamaño de bloque no válido para OutputNotification.
Explicación:	El código de procedimiento de transformación personalizado utiliza la función INFA_CTASetNumRowsInBlock() para definir el número de filas de un bloque. El número de filas, sin embargo, no es válido.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y verifique si el valor del argumento nRows en la función INFA_CTASetNumRowsInBlock() es mayor que 0 y menor o igual que el valor que devuelve la función INFA_CTAGetOutputRowMax().
EP_13268	Error fatal: Es ilegal invocar INFA_CTASetOutputNumRowsMax en tiempo de ejecución.
Explicación:	El código del procedimiento de transformación personalizado contiene la función INFA_CTASetOutputNumRowMax() en una función de notificación.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y utilice solo la función INFA_CTASetOutputNumRowMax() dentro de una función de inicialización.

EP_13269	Error fatal: Se está pasando un tamaño de bloque no válido a INFA_CTASetOutputNumRowsMax.
Explicación:	El código del procedimiento de la transformación personalizada utiliza la función INFA_CTASetOutputNumRowMax(), pero el argumento nRowsMax no es un número válido.
Respuesta del usuario:	Edite el código de procedimiento y verifique si nRowsMax es un número positivo.
EP_13270	Error fatal: Las transformaciones flujo abajo han encontrado un error fatal. Consulte el registro de la sesión.
Explicación:	Una transformación flujo abajo procedente de una transformación personalizada encontró un error fatal.
Respuesta del usuario:	Lea el registro de la sesión por si hay otros mensajes de error.

Mensajes EB

ESSBASEWRT_203044

	Error al crear el directorio del archivo de registro de errores.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido crear el directorio del archivo de registro de errores en el nivel de sesión. El directorio del archivo de registro de errores no es válido. O bien, un directorio del archivo de registro de errores no se ha encontrado en el nivel de sesión.
Respuesta del usuario:	Verifique la ruta y el nombre del archivo de registro de errores especificado en la propiedad del directorio del archivo de registro de errores.

Mensajes EXP

EXP_19007	Error de función Fecha.
Explicación:	Se especificó un argumento no válido en una función Fecha.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función y especifique un argumento válido.
EXP_19108	El servicio de integración no pudo analizar el formato de fecha <cadena de formato de fecha>.
Explicación:	Se especificó un formato de fecha no válido en una función Fecha.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función y especifique un formato de fecha válido.

EXP_19138	El servicio de integración no pudo analizar el formato de fecha <porción de unidad de formato de fecha>.
Explicación:	Se especificó un formato de fecha en una función Fecha. Una parte de la cadena del formato de fecha no es válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función y especifique un formato de fecha válido.
EXP_19145	La cadena de valor de fecha no es válida: <cadena de formato de fecha>.
Explicación:	El argumento de cadena proporcionado a la función TO_DATE no es válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función y especifique un argumento de cadena válido.
EXP_19160	No se pudo encontrar la API de versión <nombre de función> en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no implementó la función INFA_EXPR_GetPluginVersion.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe implementar la función en el archivo de implementación.
EXP_19161	Error en la versión de la API <nombre de función> en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró INFA_EXPR_GetPluginVersion para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no configuró la versión del complemento para que fuera compatible con la versión de la API de la función personalizada. La versión de la API de la función personalizada incluye el número de versión principal, el número de versión secundaria y el número de parche, como en 8.0.0.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la versión del complemento en INFA_EXPR_GetPluginVersion para que sea compatible con la versión de la API de la función personalizada.
EXP_19162	La versión <número de versión> de la interfaz del módulo <nombre del módulo> no es compatible con la versión del marco <número de versión>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no configuró la versión del complemento para que fuera compatible con la versión de la API de la función personalizada. La versión de la API de la función personalizada incluye el número de versión principal, el número de versión secundaria y el número de parche, como en 8.0.0.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la versión del complemento en INFA_EXPR_GetPluginVersion para que sea compatible con la versión de la API de la función personalizada.
EXP_19163	No se pudo encontrar la API del módulo <nombre de función> en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no implementó la función INFA_EXPR_ModuleGetUserInterface.

Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe implementar la función en el archivo de implementación.
EXP_19164	Error en <nombre de función> de la API del módulo en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró la función INFA_EXPR_GetPluginVersion para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
EXP_19165	Error en module_init para <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró module_init para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.
EXP_19166	No se pudo encontrar la API de validación <nombre de función> en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no implementó la función NFA_EXPR_ValidateGetUserInterface.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe implementar la función en el archivo de implementación.
EXP_19167	No se pudo encontrar la API de la función <nombre de función> en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no implementó NFA_EXPR_ValidateGetUserInterface.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe implementar la función en el archivo de implementación.
EXP_19168	No se pudo encontrar la API de la instancia de la función <nombre de función> en el módulo <nombre de módulo>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no implementó INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe implementar la función en el archivo de implementación.
EXP_19169	Error en module_deinit para <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró module_deinit para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.

Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.
EXP_19170	No se pudo obtener la interfaz de validación de <nombre de función>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
EXP_19171	No se pudo obtener la interfaz de función de <nombre de función>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
EXP_19172	No se pudo obtener la interfaz de la instancia de función de <nombre de función>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
EXP_19173	No se pudo inicializar la función para <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró function_init para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.
EXP_19174	No se pudo desinicializar la función para <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró function_deinit para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.
EXP_19175	Error al validar la función <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró la API de validación para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.

Explicación:	El desarrollador de la función personalizada especificó un tipo de datos de devolución no válido para la función.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe especificar un tipo de datos de devolución válido para la función personalizada.
EXP_19176	No se ha podido obtener la API de la fila de proceso para <nombre de función>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no definió ningún puntero para processRow en INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe definir un puntero para processRow en INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada no implementó processRow.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe implementar la función en el archivo de implementación.
EXP_19177	No se pudo inicializar la instancia de función para <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró fnInstance_init para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.
EXP_19178	No se pudo desinicializar la instancia de función para <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró fnInstance_deinit para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.
Explicación:	La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.
EXP_19179	Tipo de datos no válido para el valor de devolución.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada especificó un tipo de datos de devolución no válido para la función.
Respuesta del usuario:	El desarrollador de la función personalizada debe especificar un tipo de datos de devolución válido para la función personalizada.
EXP_19180	Error al procesar fila para la función <nombre de función>: <mensaje de error>.
Explicación:	El desarrollador de la función personalizada configuró processRow para que devolviera INFA_FAILURE.
Respuesta del usuario:	El desarrollador debe configurar la función para que devuelva INFA_SUCCESS.

Explicación: La función generó un error por el motivo que se especifica en el mensaje de error adicional.

Respuesta del usuario: El desarrollador de la función personalizada debe corregir la sintaxis de la función.

EXP_19181 No se pudieron obtener las funciones de validación para <nombre de función>.

Explicación: El desarrollador de la función personalizada no implementó una o más de las siguientes funciones: validateFunction, getFunctionDescription, getFunctionPrototype y DestroyString.

Respuesta del usuario: El desarrollador debe verificar si se han implementado estas funciones.

EXP_19182 La función definida por el usuario <función definida por el usuario> tiene una dependencia cíclica. La pila de llamadas es <pila de llamadas>.

Explicación: La función definida por el usuario que se ha especificado contiene una referencia a sí misma en la sintaxis de la expresión o contiene otra función definida por el usuario que le hace referencia.

Respuesta del usuario: Modifique la función definida por el usuario de modo que no haga referencia a sí misma o a otra función definida por el usuario que remita a la función definida por el usuario especificada en el mensaje de error.

EXP_19183 La función definida por el usuario <función definida por el usuario> utiliza una función de agregación.

Explicación: La función definida por el usuario que se ha especificado contiene una función de agregación en la sintaxis. Esto no se permite.

Respuesta del usuario: Suprima la función de agregación de la sintaxis de la función.

EXP_19185 Error en la compilación de la función definida por el usuario <función definida por el usuario>.

Explicación: El servicio de integración no pudo validar la función definida por el usuario.

Respuesta del usuario: Edite la función y asegúrese de que la sintaxis sea válida.

Si desea más información, compruebe el mensaje de error adicional.

EXP_19186 <<Error fatal de expresión: función definida por el usuario>> <token>: <mensaje de error>. <subexpresión>.

Explicación: El servicio de integración encontró un error al evaluar la expresión en la función definida por el usuario. Por ejemplo, el servicio de integración está iniciando un procedimiento almacenado, pero no puede acceder a la base de datos.

Respuesta del usuario: Si desea más información, consulte el mensaje de error adicional.

EXP_19187 <<Error de expresión: función definida por el usuario>> <token>: <mensaje de error>. <subexpresión>.

Explicación: El servicio de integración truncó un valor de operando porque la precisión es demasiado baja. El mensaje de error puede proporcionar más información sobre este error.

Respuesta del usuario: Aumente la precisión.

Explicación:	Se produjo un desbordamiento de datos para un valor entero.
Respuesta del usuario:	Compruebe los valores de datos del desbordamiento. El mensaje de error puede proporcionar más información sobre este error.
EXP_19188	<<Advertencia de expresión: función definida por el usuario>> <token>: <mensaje de error>. <subexpresión>.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al convertir un tipo de datos COM en un tipo de datos de Informática. El procedimiento externo intentó una conversión no válida o se produjo un desbordamiento de datos.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados con el desbordamiento de datos o con las conversiones del tipo de datos no válidas. Si se produjo un desbordamiento de datos, cambie el procedimiento externo o la asignación para ajustar los datos. Si no fue un desbordamiento, asegúrese de que el procedimiento externo use conversiones de tipos de datos válidas.
EXP_19189	Error al obtener metadatos para la función definida por el usuario <función definida por el usuario>.
Explicación:	El servicio de integración o cliente de PowerCenter no pudo obtener los metadatos para la función definida por el usuario.
Respuesta del usuario:	Cierre la conexión con el repositorio y vuelva a conectarse. Ejecute de nuevo la sesión. Compruebe que no esté utilizando un función definida por el usuario que no existe.
EXP_19190	Error: Incongruencia en el argumento de la función definida por el usuario <función definida por el usuario>.
Explicación:	El número de argumentos en la función definida por el usuario no coincide con el número de argumentos necesarios. La función definida por el usuario puede contener demasiados o pocos argumentos.
Respuesta del usuario:	Edite la sintaxis de la función definida por el usuario para incluir el número correcto de argumentos.
EXP_19191	El nombre del argumento de la expresión debe empezar con una x o con una X.
Explicación:	El nombre del argumento de la expresión no es correcto. El nombre de un argumento para una expresión Java debe empezar por x o X.
Respuesta del usuario:	Cambie el nombre del argumento.
EXP_19192	El número del argumento es demasiado grande.
Explicación:	El número del nombre del argumento es demasiado grande. El número es demasiado grande para que pueda almacenarlo un valor entero.
Respuesta del usuario:	Reduzca el número de argumentos de la expresión.
EXP_19193	No se ha podido obtener el índice de argumento a partir del nombre de argumento.
Explicación:	Ha creado uno o varios nombres de argumento para una expresión, pero no dio un nombre correcto al argumento. Los nombres de argumento para las expresiones deben empezar con una x o con X, seguida de un valor (índice) a partir de 1. Todos los argumentos de una expresión deben indizarse en orden secuencial, como x1, x2, x3.

Respuesta del usuario:	Cambie el nombre del argumento.
EXP_19194	El índice del argumento <número de índice> excede el número de argumentos esperado, <número>, en la expresión.
Explicación:	La expresión contiene un argumento que tiene un índice mayor que el número de argumentos esperado para la expresión. Ha creado, por ejemplo, una expresión que toma dos argumentos, pero ha usado un nombre de argumento x3 dentro de la expresión, que debería utilizar en su lugar x1 y x2.
Respuesta del usuario:	Cuando inicie la expresión, use el número correcto de argumentos para la expresión.
EXP_19195	Error: La expresión está llamando directamente a una función no llamable definida por el usuario <función definida por el usuario>.
Explicación:	Hay una expresión que contiene una función no llamable definida por el usuario. Puede que haya especificado manualmente la función definida por el usuario en la sintaxis de la expresión, o puede que la expresión contenga una función definida por el usuario que modificó para que no fuera llamable.
Respuesta del usuario:	Edite la función definida por el usuario para que sea llamable, o suprima la función definida por el usuario de la expresión.
EXP_19197	Error: Designer no pudo encontrar la función <nombre de función>. Puede que el nombre de función no sea correcto.
Explicación:	Hay una expresión que contiene una función con un nombre incorrecto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de la función sea correcto.
EXP_20010	El servicio de integración no pudo analizar el formato de fecha <formato de fecha>. El formato esperado es segundos y superior.
Explicación:	Se especificó un formato de fecha no válido en una función SYSTIMESTAMP.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función y especifique un formato de fecha válido.
EXP_20011	Error de función Fecha. El formato esperado es segundos y superior.
Explicación:	Un puerto variable proporcionó un formato de fecha no válido a la función SYSTIMESTAMP.
Respuesta del usuario:	Compruebe el puerto variable y asegúrese de proporcionar un formato de fecha válido.

Mensajes EXPFN

EXPFN_34016

Número no válido pasado para conversión.

Explicación:

El valor del número que desea convertir con CONVERT_BASE no se puede representar con el valor base de origen. Por ejemplo, el valor base de origen es 2 y los valores de entrada son 123. El valor de entrada solo puede contener ceros o unos.

Respuesta del usuario:

Verifique si la base de origen puede representar a los valores de entrada.

EXPFN_34017

No se pudo convertir el número a una base decimal.

Explicación:

El valor de entrada de CONVERT_BASE era superior al máximo permitido para convertir el valor a base 10.

Respuesta del usuario:

Verifique si todos los valores se pueden convertir a base 10.

CAPÍTULO 8

Códigos de mensaje F

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes FEXP, 153](#)
- [Mensajes FR, 155](#)
- [Mensajes FTP, 163](#)

Mensajes FEXP

FEXP_87001	Se produjo el siguiente error del sistema al abrir el archivo <nombre de archivo>: <número de error>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir el archivo de salida FastExport o el archivo de control debido a un error del sistema. Puede ocurrir, por ejemplo, que el archivo de salida no exista.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo exista y no esté dañado.
FEXP_87004	El proceso <número de ID> se cerró con el error <código de error FastExport>.
Explicación:	El proceso FastExport de Teradata terminó debido al error que se muestra.
Respuesta del usuario:	Corrija el error FastExport y reinicie la sesión.
FEXP_87005	Se salió del proceso <número ID> porque se recibió una señal <número>.
Explicación:	Error en el proceso FastExport de Teradata debido a la señal operativa que se muestra.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y reinicie la sesión.
FEXP_87009	Se produjo el siguiente error del sistema al generar el proceso <número ID>: <número de error>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo iniciar el proceso FastExport debido al error que se muestra. Puede ocurrir, por ejemplo, que el equipo esté sobrecargado o bajo de recursos.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y reinicie la sesión.

FEXP_87015	Se produjo el siguiente error del sistema al leer el archivo de salida: <número de error>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer los datos del archivo de salida FastExport debido a un error del sistema. Puede ocurrir, por ejemplo, que el archivo de salida esté dañado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de salida exista y no esté dañado.
FEXP_87016	Se recibieron datos inesperados.
Explicación:	El servicio de integración encontró caracteres ilegales al analizar el archivo de salida de FastExport.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de salida no contenga caracteres ilegales.
FEXP_87017	Se recibió un EOF inesperado.
Explicación:	El servicio de integración encontró un carácter de fin de archivo ilegal al analizar el archivo de salida de FastExport.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de salida no esté vacío.
FEXP_87018	Se produjo el siguiente error del sistema al cerrar el archivo <nombre de archivo>: <número de error>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo cerrar el archivo de salida FastExport o el archivo de control debido a un error del sistema. Puede ocurrir, por ejemplo, que el archivo de salida ya no exista.
Respuesta del usuario:	Verifique que el archivo exista.
FEXP_87024	Problema en el número de línea <número de línea> en el archivo de asignación de la página de códigos <nombre de archivo>. Compruebe el formato de archivo especificado en el archivo.
Explicación:	<p>El número de línea en el archivo fexpcodepagemapfile.dat no utiliza el formato correcto. Cada línea debe empezar con un signo de exclamación (!) para designar un comentario, o debe asignar una página de códigos PowerCenter a un conjunto de caracteres Teradata indicando los nombres en una sola línea en el siguiente formato:</p> <p><página_códigos_PowerCenter>=<conjunto_caracteres_Teradata>.</p> <p>Una línea no puede consistir en espacios en blanco o caracteres de tabulador solamente.</p>
Respuesta del usuario:	Modifique el archivo para que el número de línea especificado utilice el formato correcto.
FEXP_87026	Se produjo el siguiente error del sistema cuando el servicio de integración intentó obtener los valores de los atributos de la sesión: [{0}].
Explicación:	El proceso FastExport de Teradata no pudo obtener los valores de los atributos de la sesión del servicio de integración en una sesión FastExport debido al error que se muestra.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y reinicie la sesión.

Mensajes FR

FR_3000	Error al abrir el archivo <nombre de archivo>. Mensaje de error del sistema operativo <mensaje de error>.
Explicación:	El nombre del archivo especificado en las propiedades de la sesión no es correcto. El error del sistema operativo se muestra cuando el archivo no existe.
Respuesta del usuario:	<p>En el administrador del flujo de trabajo, corrija el nombre del archivo en las propiedades de la sesión.</p> <p>Si carga un recurso empaquetado en Metadata Manager, compruebe el valor de la propiedad \$pmsourcefiledir del proceso del servicio de integración de PowerCenter. Metadata Manager almacena metadatos transformados para recursos empaquetados en archivos IME en el directorio \$PMRootDir/SrcFiles. Si la propiedad \$PMSourceFileDir no está establecida en \$PMRootDir/SrcFiles, Metadata Manager no puede encontrar los archivos IME.</p>
FR_3002	Error al leer el archivo <nombre de archivo>. Mensaje de error del sistema operativo <mensaje de error>.
Explicación:	Es un error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Con este mensaje, aparece un número de error del sistema operativo. Consulte la documentación del sistema operativo si desea más información sobre la acción adecuada.
FR_3013	Error al establecer la cadena delimitadora de campo.
Explicación:	El servicio de integración no pudo identificar un separador de campo. Puede haber incoherencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
FR_3015	Advertencia. Fila <ID de fila>, campo <nombre>: Los datos están truncados.
Explicación:	La longitud de los datos es mayor que la longitud del campo (solo archivos delimitados), con lo que el servicio de integración debe truncar los datos.
Respuesta del usuario:	Para evitar que los datos se trunquen, aumente la longitud del campo según corresponda.
FR_3016	La longitud del registro <ID de registro> es mayor que la longitud del búfer secuencial de línea <número> para <cadena>.
Explicación:	La longitud del búfer es insuficiente.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, aumente el valor de longitud de búfer secuencial de línea. La longitud del registro no puede ser del tamaño al que se aumenta la longitud de búfer secuencial de línea. Compruebe el archivo de datos de origen.
FR_3023	Error al abrir la conexión FTP.
Explicación:	Especificó una conexión FTP incorrecta en una sesión. Puede que haya utilizado un nombre de usuario o contraseña incorrectos, o puede que el servidor FTP no esté operativo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya especificado la conexión FTP correcta en las propiedades de la sesión y pruebe la conexión FTP manualmente.

FR_3024	Error al transferir el archivo remoto.
Explicación:	Intentó usar FTP para transferir un archivo que no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo exista y que haya usado el nombre correcto.
Explicación:	No tiene permiso para acceder al archivo remoto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema FTP.
FR_3029	Error de atributo de archivo delimitado: el carácter de escape no puede ser el mismo que el carácter de comillas.
Explicación:	Ha especificado el mismo carácter de comillas para el carácter de escape y el carácter opcional de comillas en un archivo sin formato delimitado.
Respuesta del usuario:	Especifique un carácter de escape o de comillas diferente.
FR_3030	Error de atributo de archivo delimitado: los delimitadores no pueden contener el carácter de comillas.
Explicación:	Uno de los delimitadores es el carácter de comillas seleccionado.
Respuesta del usuario:	Especifique un delimitador que no sea el carácter de comillas.
FR_3031	Error de atributo de archivo delimitado: los delimitadores no pueden contener el carácter de escape.
Explicación:	Uno de los delimitadores es el carácter de escape seleccionado.
Respuesta del usuario:	Especifique un delimitador que no sea el carácter de escape.
FR_3032	Error de atributo de archivo delimitado: se debe especificar un delimitador como mínimo.
Explicación:	No ha especificado ninguno.
Respuesta del usuario:	Especifique uno.
FR_3033	Lector de archivo delimitado: Advertencia. Falta un carácter de comillas coincidente en la columna <nombre de columna> del archivo <nombre de archivo>. Leyendo hasta el final de línea para la columna.
Explicación:	Faltan unas comillas de cierre en la columna especificada.
Respuesta del usuario:	Revise el archivo y agregue unas comillas de cierre donde corresponda.
FR_3034	Lector de archivo delimitado: Advertencia. Se han omitido los caracteres adicionales tras las comillas de cierre de la columna <nombre de columna> en el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	Hay caracteres adicionales tras el delimitador de comillas de cierre en la columna especificada. El servicio de integración no leyó los caracteres adicionales.

Respuesta del usuario:	Consulte el archivo de origen para verificar si los caracteres omitidos forman parte de una columna. Si forman parte de una columna, importe otra vez el archivo en el analizador de orígenes.
FR_3035	Error al abrir un archivo NULL. Mensaje de error del sistema operativo.
Explicación:	Error interno al leer un archivo fuente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
FR_3036	Error: El carácter de escape <valor carácter de escape> no está en la página de códigos Latin1 en el modo de movimiento de datos ASCII.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para que se ejecute en modo ASCII. La página de códigos del origen del archivo es Latin1 y ha seleccionado un carácter de espacio para el origen del archivo que no es válido en la página de códigos Latin1.
Respuesta del usuario:	Seleccione un carácter de escape que sea válido en la página de códigos Latin1.
FR_3037	Error: La cadena delimitadora de campo tiene, como mínimo, un carácter <valor de delimitador> que no está en la página de códigos Latin1 en el modo de movimiento de datos ASCII.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para que se ejecute en modo ASCII. La página de códigos del origen del archivo es Latin1 y ha seleccionado un delimitador para el origen del archivo que no es válido en la página de códigos Latin1.
Respuesta del usuario:	Seleccione un delimitador que sea válido en la página de códigos Latin1.
FR_3038	Error: El carácter de escape <valor del carácter de escape> no es válido en la página de códigos del archivo actual <nombre de la página de códigos> en el modo de movimiento de datos UNICODE.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para que se ejecute en el modo Unicode y ha seleccionado un carácter de espacio para el origen del archivo que no es válido en la página de códigos del origen del archivo.
Respuesta del usuario:	Seleccione un carácter de escape que sea válido en la página de códigos de origen.
FR_3039	Error: La cadena delimitadora de campo tiene, como mínimo, un carácter <valor de delimitador> no válido en la página de códigos del archivo actual <nombre de la página de códigos> en el modo de movimiento de datos UNICODE.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para que se ejecute en el modo Unicode y ha seleccionado un delimitador para el origen del archivo que no es válido en la página de códigos del origen del archivo.
Respuesta del usuario:	Seleccione un delimitador que sea válido en la página de códigos de origen.
FR_3041	Error: Página de códigos no válida <nombre de página de códigos> para el archivo sin formato delimitado.
Explicación:	La página de códigos que ha seleccionado no es válida para los formatos de archivos sin formato delimitados.

Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos que sea válida para los archivos sin formato delimitados.
FR_3043	Error: No se permite usar una página de códigos multibyte basada en EBCDIC <nombre de página de códigos> en el modo de movimiento de datos ASCII.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para que se ejecute en modo ASCII y ha seleccionado una página de códigos multibyte basada en EBCDIC para un origen de datos.
Respuesta del usuario:	Si los datos necesitan una página de códigos multibyte basada en EBCDIC, ejecute el servicio de integración en modo Unicode. De no ser así, seleccione una página de códigos válida para el origen.
FR_3045	Error: No se encuentra la página de códigos <ID de página de códigos>. Instálela primero.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar la página de códigos que ha especificado.
Respuesta del usuario:	Instale la página de códigos correcta.
FR_3046	Error. Los datos <datos de cadena> del archivo de ancho fijo <nombre de archivo> no finalizan en el límite de ancho fijo del campo <nombre de campo>.
Explicación:	Los datos multibyte no se ajustan al límite de ancho fijo de esta columna.
Respuesta del usuario:	Cambie el ancho del campo o rellene la columna con espacios en blanco para que los campos se ajusten correctamente.
FR_3047	Error: Página de códigos no válida <nombre de página de códigos> para el archivo sin formato de ancho fijo.
Explicación:	La página de códigos que ha seleccionado no es válida para los archivos de ancho fijo.
Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos que sea válida para los archivos de ancho fijo.
FR_3048	Error: El carácter nulo <valor del carácter nulo> no es válido en la página de códigos del archivo actual <nombre de la página de códigos> en el modo de movimiento de datos Unicode.
Explicación:	El carácter nulo que ha especificado no es válido en la página de códigos del archivo sin formato de origen.
Respuesta del usuario:	Use un carácter nulo que sea válido en la página de códigos del archivo sin formato de origen.
FR_3049	Error: El carácter nulo <valor del carácter nulo> no está en la página de códigos Latin1 en el modo de movimiento de de datos ASCII.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para que se ejecute en el modo ASCII y ha especificado un carácter nulo que no es válido en la página de códigos Latin1.
Respuesta del usuario:	Seleccione un carácter nulo que sea válido en la página de códigos Latin1.
FR_3050	Error: Página de códigos no válida <nombre de página de códigos> para el archivo VSAM de ancho fijo.
Explicación:	La página de códigos que ha seleccionado no es válida para los archivos VSAM.

Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos que sea válida para los archivos VSAM.
FR_3051	Error: El carácter nulo binario <valor del carácter nulo> no es válido. El valor decimal no se encuentra entre 0 y 255.
Explicación:	Especificó un valor de carácter nulo que no es válido.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor de carácter nulo que esté entre 0 y 255.
FR_3053	Error. Los datos <datos de cadena> del archivo de ancho fijo <nombre de archivo> no finalizan en el límite de ancho fijo para <bytes a omitir entre registros>. La siguiente fila/registro también será un error.
Explicación:	El número de bytes a omitir entre registros es mayor que 0. Si el número de bytes a omitir entre registros es mayor que 0, significa que hay un error de alineación en estos bytes. Los datos del registro no finalizan en el límite de ancho fijo para estos bytes omitidos.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos y el número de bytes a omitir entre la configuración de filas/registros.
FR_3054	Error. Los datos restantes <datos de cadena> en un campo nulo binario no repetitivo, en el archivo de ancho fijo <nombre de archivo>, no finalizan en el límite de ancho fijo del campo <nombre de campo>.
Explicación:	Los datos restantes en un campo nulo binario no repetitivo no finalizan en el límite de ancho fijo de dicho campo.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos y/o la configuración del ancho fijo.
FR_3056	Error al leer el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	Se ha producido un error al leer el archivo de origen.
Respuesta del usuario:	Si desea más detalles, consulte otros mensajes de error del registro.
FR_3057	Error: No hay suficientes datos para el archivo sin formato de ancho fijo o para el archivo VSAM de ancho fijo. Los datos de la fila son <datos de la fila>.
Explicación:	Los datos no secuenciales de línea son demasiado pequeños. Los datos que se muestran son la fila, incluidos los bytes al final entre registros.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los datos tengan la longitud correcta y que los bytes entre filas coincidan con las opciones del archivo de origen.
FR_3058	Error al procesar un archivo en COBOL: no se puede analizar la entrada [el carácter numérico en <datos> en posición <posición> debe estar en la página de códigos Latin1].
Explicación:	El lector no puede leer el campo de entrada porque contiene caracteres que no están en la página de códigos Latin 1.
Respuesta del usuario:	Cambie el campo de entrada para que contenga datos en Latin 1.

FR_3059	Error al procesar el registro <nombre de registro> en el archivo <nombre de archivo>: El registro no es válido porque al menos un conjunto de redefiniciones no es válido (una redefinición no es un límite de carácter perfecto o error de conversión para campo picnum).
Explicación:	En un origen de archivo, al menos una de las instrucciones REDEFINES genera un carácter que excede el límite del campo.
Respuesta del usuario:	Examine y corrija la fila en la que se produjo el error.
Explicación:	La definición es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Edite la instrucción REDEFINES.
FR_3060	Error al procesar el registro <nombre de registro> en el archivo <nombre de archivo>: Estados de desplazamiento en conflicto en la posición <número de posición en relación al desplazamiento de byte en la fila> al interpretar varias redefiniciones.
Explicación:	En un origen de archivo, una de las instrucciones REDEFINES deja la fila en el estado de desplazamiento hacia dentro mientras que otra instrucción REDEFINES deja la fila en desplazamiento hacia fuera.
Respuesta del usuario:	Examine y corrija la fila en la que tiene lugar el error o edite la instrucción REDEFINES.
FR_3061	Error al abrir cola de WebSphere MQ. Mensaje de error del sistema operativo.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir la cola.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, compruebe el mensaje de error adicional.
FR_3064	Advertencia: La última fila del archivo no está completa.
Explicación:	La última fila del archivo de ancho fijo contiene columnas vacías. El servicio de integración omite la última fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la última fila del archivo de origen contenga datos válidos.
FR_3065	Fila <número de fila>, campo <nombre de columna>: Número no válido: <datos de columna>. La fila se omitirá.
Explicación:	El archivo de origen contiene datos de cadena en una columna numérica. El servicio de integración omite la fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la fila del archivo de origen contenga datos válidos.
FR_3066	Error: La cadena de formato de fecha tiene, como mínimo, un carácter de valor decimal=<número> que no está en la página de códigos Latin1 en el modo de movimiento de datos ASCII.
Explicación:	La cadena de formato de fecha para la columna de fecha y hora contiene un carácter que no está en ASCII de 7 bits.
Respuesta del usuario:	En Designer, edite la definición del origen del archivo sin formato con caracteres ASCII de 7 bits para la cadena de formato de columna de fecha y hora.

FR_3067	Fila <número de fila>, campo <nombre de columna>: Fecha no válida: <datos de columna>. La fila se omitirá.
Explicación:	El archivo de origen contiene datos no válidos en una columna de fecha y hora. El servicio de integración omite la fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la fila del archivo de origen contenga datos válidos.
FR_3068	Se ha proporcionado un formato de fecha no válido <formato de fecha>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
FR_3069	Error: El carácter '<carácter>' se utiliza como delimitador y separador de miles para el campo <nombre de columna>.
Explicación:	En Designer, especificó el mismo carácter como delimitador de archivo y separador de miles para la columna numérica especificada.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de origen contenga caracteres diferentes para el separador de miles y el delimitador de columna. Edite la definición de origen en el analizador de origen o impórtela de nuevo.
FR_3070	Error: El carácter '<carácter>' se utiliza como delimitador y separador decimal para el campo <nombre de columna>.
Explicación:	En Designer, especificó el mismo carácter como delimitador de archivo y separador decimal para la columna numérica especificada.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de origen contenga caracteres diferentes para el separador decimal y el delimitador de columna. Edite la definición de origen en el analizador de origen o impórtela de nuevo.
FR_3072	Error: No se puede procesar el archivo sin formato <nombre de archivo> para su lectura.
Explicación:	El servicio de integración no puede acceder al archivo de origen.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe si el servicio de integración puede acceder al equipo que hace de anfitrión al archivo.</p> <p>Otorgue permiso de lectura al directorio en el que se halla la cuenta de servicios de Informatica o al usuario del sistema operativo en el perfil del sistema operativo.</p>
FR_3074	Error en la fila <número de fila>. Un carácter multibyte se extiende sobre dos campos o dos líneas. El registro se omitirá.
Explicación:	En el origen de archivo de ancho fijo, un carácter multibyte de una columna abarca dos columnas. El servicio de integración omite la fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la fila del archivo de origen contenga datos válidos y compruebe también que los datos del archivo de origen coincidan con la definición de origen.
FR_3075	Error: El tipo de archivo de origen no puede ser indirecto para un calificador de origen asociado MQ.
Explicación:	Seleccionó indirecto para el tipo de archivo de origen. Cuando la asignación contiene un calificador de origen asociado, el tipo de archivo de origen debe ser directo.

Respuesta del usuario:	Seleccione directo como el tipo de archivo de origen.
FR_3077	Error fatal: La información de formato de la columna <nombre de columna> está dañada. Vuelva a guardar la información en el repositorio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
FR_3078	Error fatal: No se puede vaciar una fila incompleta en tiempo real.
Explicación:	Durante una sesión en tiempo real, el servicio de integración emitió un commit mientras procesaba un registro. Por tanto, la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Antes de ejecutar la sesión, asegúrese de que se hayan completado todos los campos de mensaje en el origen WebSphere MQ.
FR_3085	ERROR: Fila <número de fila>: El carácter <carácter> es un carácter nulo, no permitido en un archivo de entrada de texto <nombre de archivo>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer el campo de entrada porque contiene un carácter nulo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el origen no tenga valores nulos.
FR_3107	Error: El carácter <carácter> se usa tanto como delimitador de columna como delimitador de fila.
Explicación:	Error en la sesión porque el carácter de salto de línea es el mismo carácter que el delimitador de columna del archivo sin formato.
Respuesta del usuario:	Configure caracteres diferentes para el salto de línea del archivo sin formato y para el delimitador de la columna.
FR_3108	ERROR: Este tipo de archivo no admite DSQ <nombre de calificador de origen> UCS-2, página de códigos UTF-16BE o UTF-16LE.
Explicación:	La sesión generó un error porque los archivos sin formato de ancho fijo no admiten las páginas de códigos UTF-16BE o UTF-16LE
Respuesta del usuario:	Puede utilizar estas páginas de código con archivos sin formato delimitados.
FR_3110	Error al abrir la conexión SFTP.
Explicación:	La conexión SFTP especificada en la sesión tiene un error, o puede que el servidor SFTP no esté operativo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya especificado la conexión SFTP correcta en las propiedades de la sesión y pruebe la conexión SFTP manualmente. Verifique también si se especificó un nombre de usuario y contraseña correctos.
FR_3111	Error al transferir archivos remotos por SFTP.
Explicación:	El archivo remoto no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo exista y que se especificó el nombre de archivo correcto en la conexión SFTP.

Explicación:	El usuario SFTP no tiene permiso para acceder al archivo remoto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema SFTP.
FR_3115	Error: Se han especificado configuraciones en conflicto para la administración de NULL en el origen del archivo delimitado <nombre de origen>.
Explicación:	Se habilitan al mismo tiempo las propiedades personalizadas FileRdrTruncateStringNull y FileRdrTreatNullCharAs. Estas propiedades personalizadas determinan cómo el servicio de integración administra los caracteres nulos en un origen de archivo sin formato.
Respuesta del usuario:	Deshabilite una de las propiedades. Si desea más información sobre las propiedades personalizadas, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
FR_3116	Error: Se ha especificado un carácter de reemplazo NULL no válido para el origen de archivo delimitado <nombre de origen>.
Explicación:	Cuando habilita la propiedad personalizada FileRdrTreatNullCharAs, el servicio de integración define los caracteres nulos de un archivo de origen en el carácter que define. El formato del carácter no es válido.
Respuesta del usuario:	Defina un carácter octal, como \040. Si desea más información sobre las propiedades personalizadas, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
FR_3117	El servicio de integración no puede usar el carácter de reemplazo multibyte <carácter> especificado para el origen del archivo delimitado <nombre de origen>. Especifique un carácter de reemplazo con una longitud de unidad de carácter individual.
Explicación:	Cuando habilita la propiedad personalizada FileRdrTreatNullCharAs, el servicio de integración define los caracteres nulos de un archivo de origen en el carácter que define. El carácter especificado es un carácter multibyte.
Respuesta del usuario:	Defina un carácter de un solo byte válido. Si desea más información sobre las propiedades personalizadas, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Mensajes FTP

FTP_14002	No se puede transferir el archivo mediante FTP porque no se ha podido obtener la dirección TCP/IP del host especificado.
Explicación:	No se pudo obtener la dirección TCP/IP del host remoto FTP con el nombre de host remoto especificado en la conexión FTP.
Respuesta del usuario:	Verifique si el nombre de host proporcionado en la conexión FTP es correcto. Póngase en contacto con el administrador del sistema FTP.

FTP_14003	No se ha podido transferir el archivo mediante FTP porque el servicio de integración no ha podido crear un zócalo.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear el zócalo porque no había recursos suficientes como descriptores de archivo, memoria o permisos en el servidor FTP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema FTP.
FTP_14004	No se ha podido transferir el archivo mediante FTP porque no se ha podido definir la opción de zócalo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
FTP_14005	No se ha podido transferir el archivo mediante FTP porque el servicio de integración no se ha podido conectar al servidor FTP.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse al servidor FTP porque es muy posible que la red no esté operativa.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la red.
Explicación:	El servidor FTP no se ha configurado correctamente en el equipo remoto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema FTP.
FTP_14006	No se ha podido transferir el archivo mediante FTP porque el servicio de integración no puede leer el archivo remoto.
Explicación:	La conexión de red dejó de funcionar cuando el servicio de integración se conectó con el servidor FTP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la red, el administrador del sistema FTP y el administrador del sistema Informatica.
FTP_14007	No se pudo transferir el archivo mediante FTP porque no se esperaba el formato de la respuesta FTP. Servidor FTP no admitido.
Explicación:	El servicio de integración no reconoce el protocolo FTP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
FTP_14008	Error al cerrar la conexión FTP.
Explicación:	El servicio de integración perdió la conexión con el servidor FTP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema FTP.
FTP_14009	No se puede transferir el archivo mediante FTP. No se ha podido iniciar sesión porque el usuario no es válido.
Explicación:	El nombre de usuario del objeto de conexión FTP no es correcto.

Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de usuario en el administrador del flujo de trabajo.
FTP_14010	No se puede transferir el archivo mediante FTP. No se ha podido iniciar sesión porque se ha rechazado la contraseña.
Explicación:	La contraseña del objeto de conexión FTP no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe la contraseña de FTP en el objeto de conexión.
FTP_14011	No se puede transferir el archivo mediante FTP. Solicitud de conexión rechazada por el servidor FTP.
Explicación:	El servidor FTP rechazó la conexión desde el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema FTP.
FTP_14012	No se puede transferir el archivo mediante FTP. El servidor FTP ha rechazado el comando FTP <nombre de comando>.
Explicación:	El usuario de FTP del objeto de conexión FTP no tiene permisos de lectura.
Respuesta del usuario:	<p>En Windows, compruebe que el usuario FTP que tiene acceso al archivo tenga permisos de lectura estándar en el directorio del archivo provisional.</p> <p>En UNIX, prepare el directorio provisional para que el usuario de FTP que tiene acceso al archivo sea propietario también del directorio. Ejecute el siguiente comando UNIX desde el directorio desde el que desea generar el archivo:</p> <pre>% chmod g+s</pre>
Explicación:	Es un mensaje informativo. El servicio de integración verifica si existe un archivo cuando ejecuta una sesión de verificación de archivo. La primera vez que ejecuta una sesión de verificación de archivo, el archivo no existe. Cuando el servicio de integración no encuentra el archivo, graba este mensaje en el registro de la sesión.
Respuesta del usuario:	Ninguno
FTP_14017	No se puede transferir el archivo local <nombre de archivo> con FTP.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir el archivo de ensayo local que especificó en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de la sesión por si hay más mensajes.
FTP_14018	No se puede transferir el archivo mediante FTP. Error al leer el archivo local.
Explicación:	El archivo de destino se grabó en la ubicación de ensayo de destino, pero el servicio de integración encontró un error al leer el archivo cuando lo transfería al equipo de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de la sesión por si hay más mensajes.
FTP_14019	No se puede transferir el archivo con el archivo FTP. Error al escribir en el archivo local.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al grabar en la ubicación del archivo de ensayo de origen.

Respuesta del usuario:	Confirme el directorio de ensayo especificado en las propiedades de la sesión.
FTP_14020	No se puede eliminar el archivo. Comando FTP DELE rechazado por el servidor FTP.
Explicación:	El usuario FTP no tiene permiso para eliminar el archivo de ensayo.
Respuesta del usuario:	Elimine el archivo manualmente y póngase en contacto con el administrador del sistema FTP para conseguir el permiso para eliminar los archivos FTP en el futuro.
FTP_14024	El nombre de host FTP <nombre de host> tiene un formato incorrecto. Especifique <hostname> o <hostname>:<puerto> donde 0<puerto<65536.
Explicación:	Ha especificado un nombre de host FTP con el formato incorrecto en el campo Nombre de host del cuadro de diálogo Editor de conexión FTP.
Respuesta del usuario:	Edite la conexión FTP en el administrador del flujo de trabajo. Especifique el formato del nombre de host como <nombre de host> o <nombre de host:puerto>.
FTP_14040	Se ha agotado el tiempo de espera del zócalo de FTP <número de zócalo>. El servidor FTP no ha respondido puntualmente. Compruebe que el servidor FTP esté funcionando o aumente el tiempo de espera del FTP.
Explicación:	El servicio de integración intentó acceder a un origen de archivo en un servidor FTP, pero el servidor FTP no envió ningún dato antes de que se agotara el tiempo de espera del servicio de integración. Como valor predeterminado, el servicio de integración espera 600 segundos antes de agotar el tiempo de espera.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor FTP todavía esté operativo. Si tiene que incrementar el tiempo que el servicio de integración espera antes de agotar el tiempo de espera, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
FTP_14046	No se puede volver a conectar al servidor FTP en <host FTP>: <número de puerto de control> dentro del período de reintento.
Explicación:	No se pudo efectuar la conexión con el servidor FTP. El servicio de integración no se pudo volver a conectar al servidor FTP dentro del período de reintento para el objeto de conexión FTP.
Respuesta del usuario:	Compruebe el estado del servidor FTP y ejecute de nuevo la sesión. Si la sesión está habilitada para la recuperación, recupérela.
FTP_14047	Se ha modificado el archivo de origen <nombre de archivo> o su marca de tiempo después de la lectura previa. La sesión debería finalizar ahora.
Explicación:	Se produjo un error en la conexión con el servidor FTP y el servicio de integración se conectó de nuevo con el servidor FTP. No obstante, el archivo de origen para la sesión ha cambiado desde la última vez que el servicio de integración leyó el archivo y la sesión terminó con error.
Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la sesión. Si la sesión está habilitada para la recuperación, recupérela.

FTP_14048	El servidor FTP no admite el comando FTP <comando FTP>. La fiabilidad está deshabilitada.
Explicación:	No se pudo efectuar la conexión con el servidor FTP. El servicio de integración volvió a conectarse al servidor FTP e intentó reiniciar la transferencia del archivo, pero el servidor no admite los comandos REST, MDTM o SIZE FTP, que son necesarios para reiniciar la transferencia del archivo. Por tanto, la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Para una conexión FTP fiable, el servidor FTP debe admitir los comandos REST, MDTM o SIZE FTP.
FTP_14049	El servidor FTP no admite el comando FTP <comando FTP>. No se puede reiniciar la transferencia de archivos al servidor FTP.
Explicación:	No se pudo efectuar la conexión con el servidor FTP. El servicio de integración volvió a conectarse al servidor FTP e intentó reiniciar la transferencia del archivo, pero el servidor no admite los comandos REST, MDTM o SIZE FTP, que son necesarios para reiniciar la transferencia del archivo. Por tanto, la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Para una conexión FTP fiable, el servidor FTP debe admitir los comandos REST, MDTM o SIZE FTP.
FTP_14050	El búfer DTM no contiene suficientes datos para reiniciar la transferencia de archivos. Finalizando sesión.
Explicación:	El servicio de integración transfirió algunos datos de destino al servidor FTP remoto y la conexión no se pudo efectuar. El servidor FTP no grabó algunos datos de destino en el archivo remoto y los datos de destino ya no existen en el búfer para el proceso DTM. El resultado es que los datos se perdieron y que el servicio de integración no puede reiniciar la transferencia del archivo tras haberse conectado de nuevo con el servidor FTP.
Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la sesión.
FTP_14055	Error en un zócalo <número de zócalo>. <texto del error>.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error en el zócalo. Por tanto, la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y ejecute de nuevo la sesión.
FTP_14056	Falta la licencia de alta disponibilidad. Se ha omitido el período de reintento especificado para la conexión con FTP del servicio de integración.
Explicación:	El período de reintento está configurado en el objeto de conexión FTP, pero no dispone de la opción de alta disponibilidad. Se omite el período de reintento.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
FTP_14057	No se pueden transferir archivos mediante SFTP porque el servicio de integración no ha podido obtener la dirección TCP/IP para el host especificado.
Explicación:	No se pudo obtener la dirección TCP/IP del host remoto SFTP con el nombre de host remoto especificado en la conexión SFTP.
Respuesta del usuario:	Verifique si el nombre de host proporcionado en la conexión SFTP es correcto. Póngase en contacto con el administrador del sistema SFTP.

FTP_14058	No se han podido transferir archivos mediante FTP porque el servicio de integración no ha podido crear un zócalo.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear el zócalo porque no había recursos suficientes, como descriptores de archivo, memoria o permisos en el servidor SFTP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema SFTP.
FTP_14059	No se ha podido transferir el archivo mediante SFTP porque el servicio de integración no se ha podido conectar al servidor SFTP.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse al servidor SFTP porque es muy posible que la red no esté operativa.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la red.
Explicación:	El servidor SFTP no se ha configurado correctamente en el equipo remoto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema SFTP.
FTP_14060	El nombre de host SFTP <nombre de host> tiene un formato incorrecto. Especifique <nombre de host> o <nombre de host>:<puerto>, donde 0<puerto>65536
Explicación:	El nombre de host especificado en la conexión FTP no está en el formato que espera el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Edite la conexión FTP en el supervisor del flujo de trabajo. Especifique el formato del nombre de host como <nombre de host> o <nombre de host:puerto>.
FTP_14061	No se puede transferir el archivo local <nombre de archivo> con SFTP.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir el archivo de ensayo local que especificó en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de la sesión por si hay más mensajes.
FTP_14062	No se puede transferir el archivo mediante SFTP. Error al leer el archivo local.
Explicación:	El archivo de destino se grabó en la ubicación de ensayo de destino, pero el servicio de integración encontró un error al leer un archivo de ensayo local.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de la sesión por si hay más mensajes.
FTP_14063	No se puede transferir el archivo mediante SFTP. Error al escribir en el archivo local.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al grabar en la ubicación del archivo de ensayo de origen.
Respuesta del usuario:	Confirme el directorio de ensayo especificado en las propiedades de la sesión.
FTP_14064	No se puede eliminar el archivo remoto <nombre de archivo> en SFTP: <error del sistema>.
Explicación:	El usuario SFTP no tiene permiso para eliminar el archivo de ensayo.

Respuesta del usuario:	Elimine el archivo manualmente y póngase en contacto con el administrador del sistema SFTP para conseguir el permiso para eliminar los archivos SFTP en el futuro.
FTP_14065	Error al inicializar la sesión SSH2 (capa de transporte) con el servidor SFTP: <mensaje del sistema>.
Explicación:	La biblioteca SSH que usa el servicio de integración no es compatible con los archivos de biblioteca del servidor SFTP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor SFTP admita la versión SSH que utiliza el servicio de integración.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error de zócalo. Por tanto, la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Revise el mensaje de error, corríjalo y ejecute de nuevo la sesión.
FTP_14066	Error en la autenticación con el servidor SFTP remoto: <mensaje del sistema>.
Explicación:	Error en la autenticación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la información de autenticación proporcionada en la conexión FTP sea válida para el método de autenticación que espera el servidor SFTP.
FTP_14067	No se pudo inicializar el subsistema SFTP: <mensaje de biblioteca>.
Explicación:	Error relacionado con la biblioteca externa.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
FTP_14068	No se puede abrir el archivo remoto <nombre de archivo> en SFTP: <mensaje del sistema>.
Explicación:	El archivo no existe o no tiene permisos para abrirlo.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre del archivo y los permisos.
FTP_14074	El servicio de integración no ha intentado conectarse al servidor SFTP con la autenticación de clave pública porque no se han especificado los nombres de los archivos de clave pública y clave privada.
Explicación:	Los nombres del archivo de clave pública y clave privada no se facilitaron en la conexión FTP.
Respuesta del usuario:	Especifique el nombre del archivo de clave pública y clave privada en la conexión FTP.
FTP_14081	El servidor SFTP remoto no responde.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse al servidor SFTP porque es muy posible que la red no esté operativa.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la red.
Explicación:	El servidor SFTP no se ha configurado correctamente en el equipo remoto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema SFTP.

FTP_14083	Error: No se ha especificado el nombre del archivo remoto para la conexión SFTP <nombre de conexión>.
Explicación:	No se ha especificado el nombre del archivo remoto para la conexión FTP.
Respuesta del usuario:	Especifique el nombre del archivo remoto en el objeto de conexión FTP.
FTP_14084	No se puede acceder al archivo de la clave privada o de la clave pública. Compruebe que se haya especificado la ruta de archivo correcta.
Explicación:	El archivo de clave pública o clave privada no se especificó correctamente.
Respuesta del usuario:	Compruebe que en el objeto de conexión FTP se haya especificado el nombre de archivo y la ruta de acceso al archivo correctos.

CAPÍTULO 9

Códigos de mensaje H

- [Mensajes HIER, 171](#)

Mensajes HIER

HIER_28004	Error del lector XML: <texto del error>.
Explicación:	Es un error genérico.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de la sesión por si hay mensajes de error relacionados.
HIER_28020	El bloque del búfer DTM se ha rellenado y todavía no se puede enviar. Debe usar la memoria del almacenamiento dinámico para mantener los datos.
Explicación:	En el archivo XML, los elementos hoja aparecen tras los elementos adjuntos que se producen varias veces en un elemento primario. Se rellena el bloque de memoria para los elementos adjuntos que se producen varias veces.
Respuesta del usuario:	Estructure de nuevo el archivo para que todos los elementos hoja de un elemento primario se produzcan antes que los elementos adjuntos que se producen varias veces.
HIER_28028	Error fatal: No se pudo asignar memoria desde el almacenamiento dinámico.
Explicación:	En el archivo XML, los elementos hoja aparecen tras los elementos adjuntos que se producen varias veces en un elemento primario. El servicio de integración se ha quedado sin memoria de almacenamiento dinámico.
Respuesta del usuario:	Estructure de nuevo el archivo para que todos los elementos hoja de un elemento primario se produzcan antes que los elementos adjuntos que se producen varias veces.
HIER_28031	Hay dos campos que señalan al mismo nodo XML, pero los tipos de datos y las longitudes no coinciden.
Explicación:	La transformación del calificador de origen contiene puertos diferentes que se basan en el mismo elemento XML. Los tipos de datos o las longitudes de estos puertos son diferentes.
Respuesta del usuario:	Compruebe la transformación del calificador de origen y asegúrese de que coincidan los tipos de datos y las longitudes de todas las ocurrencias del elemento.

HIER_28032	Error: No hay ningún campo de los grupos definidos que tenga una referencia a un nodo en el árbol XML.
Explicación:	La asignación XML para un elemento del archivo XML está en blanco.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
HIER_28034	No se pudo recuperar un bloque desde DTM.
Explicación:	El subproceso lector no pudo recuperar un bloque de memoria del grupo de búferes DTM.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
HIER_28041	No se pudo abrir el archivo indirecto <nombre de archivo>.
Explicación:	La sesión se ha configurado para que pueda leer desde una lista de archivos. El servicio de integración no pudo abrir la lista de archivos especificada.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el archivo se halle en el directorio especificado. Otorgue además permiso de lectura de archivo y directorio a la cuenta de servicios de Informatica o al usuario del sistema operativo en el perfil del sistema operativo. A continuación, ejecute la sesión.
HIER_28043	Error del lector: El nodo <nombre del elemento> se produce varias veces. En el esquema, se marcó este nodo como si apareciera una o menos veces.
Explicación:	En Designer, ha importado un origen que se basa en un archivo XML. En el calificador de origen, Designer marcó uno de los elementos como si se produjera solamente una vez. Cuando utilizó este origen en una asignación, el archivo XML importado contenía el elemento varias veces.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la transformación del calificador de origen XML con un archivo XML más preciso.
HIER_28044	Error de lector: El nodo raíz para el XML facilitado no coincide con el nodo raíz del repositorio.
Explicación:	En Designer, ha importado un origen que se basa en un archivo XML. Designer determinó el elemento raíz en función de este archivo y lo almacenó en el repositorio. Cuando utilizó este origen en una asignación, el archivo XML importado contenía un elemento raíz diferente.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo XML e impórtelo de nuevo.
HIER_28045	Error fuera de rango: <nombre de elemento>.
Explicación:	El elemento almacenado en el repositorio es un número decimal con una determinada precisión e intervalo. La precisión del elemento en el archivo XML no coincide con la precisión almacenada en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe la precisión del elemento e importe de nuevo el archivo XML.
HIER_28051	Lectura de número no válida <valor> para la ruta de acceso XML <nombre de ruta de acceso>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer un valor del archivo XML porque el tipo de datos definido en la definición de origen XML no coincide con el tipo de datos del archivo XML.

Respuesta del
usuario:

Verifique si el tipo de datos definido en la definición de origen XML coincide con el tipo de
datos del archivo XML.

CAPÍTULO 10

Códigos de mensaje I

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes IDM, 174](#)
- [Mensajes IDOC, 179](#)

Mensajes IDM

IDM_24007

La transformación Data Masking no ha podido leer el archivo highgroup.txt.

Explicación:

El archivo highgroup.txt no está disponible o está dañado.

Respuesta del usuario:

Descargue el archivo highgroup.txt más reciente en el <directorio de instalación de PowerCenter>\infa_shared\SrcFiles\.

IDM_24013

No se ha podido enmascarar: <cadena>. Usando el valor predeterminado de defaultValue.xml como salida.

Explicación:

El formato de los datos de origen o el tipo de datos no es válido para la máscara. El servicio de integración ha aplicado una máscara predeterminada al puerto. El servicio de integración enmascara valores desde el archivo de valores predeterminados.

Respuesta del usuario:

Compruebe que los datos de origen sean del tipo de datos correcto o que los datos tengan el formato correcto para una máscara especial.

IDM_24023

La transformación Data Masking no ha podido inicializar el analizador de XML.

Explicación:

El analizador XML ha fallado.

Respuesta del usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

IDM_24030

La transformación Data Masking no ha podido enmascarar la fecha.

Respuesta del usuario:

Compruebe las reglas de enmascaramiento y los valores de entrada. Compruebe el formato de fecha en el origen. El formato de fecha debe ser compatible con PowerCenter.

IDM_24036

La transformación Data Masking no ha podido enmascarar el número.

Explicación:

No se ha enmascarado un número de origen porque los datos no eran coherentes con las reglas de enmascaramiento.

Respuesta del usuario:	Revise otros errores en el registro de sesión para determinar el problema. Compruebe los datos de origen respecto a las reglas de enmascaramiento.
IDM_24038	La transformación Data Masking no ha podido enmascarar la cadena.
Explicación:	No se ha enmascarado una cadena de origen porque los datos no eran coherentes con las reglas de enmascaramiento.
Respuesta del usuario:	Revise otros errores en el archivo de registro. Compruebe las reglas de enmascaramiento respecto a los valores de entrada en los datos de origen.
IDM_24039	La transformación Data Masking no ha podido crear el objeto de enmascaramiento.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDM_24045	La transformación Data Masking no ha podido leer las reglas de enmascaramiento de datos.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDM_24051	La transformación Data Masking no ha podido crear una regla de enmascaramiento.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDM_24055	La semilla no se encuentra entre 1 y 1.000. Utilizando valor predeterminado para la semilla.
Explicación:	Hay una columna configurada para el enmascaramiento de claves en la transformación Data Masking. El valor de semilla está configurado en un parámetro de asignación. El parámetro de asignación tiene un valor incorrecto. El servicio de integración ha utilizado el valor de semilla del archivo defaultValue.xml. El archivo defaultValue.xml contiene valores de enmascaramiento predeterminados.
Respuesta del usuario:	Configure el valor del parámetro de asignación para que sea un número comprendido entre 1 y 1.000.
IDM_24056	La semilla definida en el archivo predeterminado de enmascaramiento de datos no se encuentra entre 1 y 1.000. Utilizando 725 como valor para la semilla.
Explicación:	Hay una columna configurada para el enmascaramiento de claves en la transformación Data Masking. El valor de semilla en un archivo de parámetros de asignación no es válido. El valor de semilla en el archivo predeterminado de enmascaramiento de datos tampoco es válido. El servicio de integración utiliza 725 como valor de semilla predeterminado.
Respuesta del usuario:	Actualice default_seed en el archivo de valores predeterminados de enmascaramiento, defaultValue.xml. Compruebe que el valor de semilla esté comprendido entre 1 y 1.000. El archivo de valores predeterminados de enmascaramiento está en la siguiente ubicación: <Directorio de instalación de PowerCenter>\infa_shared\SrcFiles\defaultValue.xml.
IDM_24057	No se ha podido enmascarar SSN: <número>. El SSN no es válido.
Explicación:	El número de seguridad social de origen no es válido porque la zona no está en el archivo highgroup.txt de la administración de la seguridad social. La zona se representa mediante los tres primeros dígitos del número de seguridad social. La transformación Data Masking no enmascara el número de seguridad social si el número de origen no es válido.

Respuesta del usuario:	Compruebe el número de seguridad social.
IDM_24058	La transformación no ha podido evaluar la expresión <expresión>.
Explicación:	La sesión ha fallado cuando la transformación Data Masking intentó evaluar una expresión. La expresión devolvió resultados no válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo de rechazos de sesión o el registro de errores para averiguar la fila que causó el error. Si es un error recurrente, cambie la expresión.
IDM_24059	Error fatal de análisis de expresión; no se ha podido analizar la expresión <expresión>. Debería ser: Error fatal al analizar la expresión de la transformación Data Masking.
Explicación:	La sesión ha fallado cuando la transformación Data Masking intentó evaluar una expresión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo de rechazos de sesión o el registro de errores para averiguar la fila que causó el error. Si es un error recurrente, cambie la expresión que hace referencia al puerto.
IDM_24060	El tipo de datos de la expresión evaluada, <expresión>, y el tipo de datos del puerto no son iguales. Utilizando el valor predeterminado del tipo de datos del puerto como salida. Cambiar a: El tipo de datos de la expresión no es el mismo que el tipo de datos del puerto. Utilizando un valor de puerto predeterminado para enmascarar datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido aplicar una máscara a un puerto configurado para el enmascaramiento de expresiones. La expresión devuelve un resultado que no es el mismo tipo de datos que el puerto en la transformación Data Masking. La transformación Data Masking devuelve un valor enmascarado predeterminado.
Respuesta del usuario:	Cuando cree una expresión para un puerto de transformación Data Masking, compruebe que la expresión devuelva un valor que coincida con el tipo de datos del puerto. El editor de expresiones no valida si la expresión devuelve un tipo de datos que es válido para el puerto.
IDM_24061	No se ha especificado ninguna información de conexión para el diccionario relacional.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para usar un diccionario relacional, pero no hay ninguna información de conexión para el diccionario.
Respuesta del usuario:	Configure un objeto de conexión para la conexión IDM_Dictionary en la ficha Asignación de las propiedades de la sesión.
IDM_24062	No se ha especificado ninguna información de conexión para el almacenamiento.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para usar una tabla de almacenamiento para el enmascaramiento repetible, pero no hay ninguna información de conexión para la tabla de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Configure un objeto de conexión para la conexión IDM_Storage en la ficha Asignación de las propiedades de la sesión.
IDM_24063	La tabla de almacenamiento no existe. Cree la tabla de almacenamiento antes de ejecutar una sesión.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para la sustitución repetible o el enmascaramiento de expresiones. La tabla de almacenamiento que mantiene datos de origen y pares de valores enmascarados no existe.

Respuesta del usuario:	Informatica ofrece scripts SQL para crear una tabla de almacenamiento para una base de datos Sybase, Microsoft SQL Server, IBM DB2 u Oracle. Los scripts están ubicados en el directorio <Directorio de instalación de PowerCenter>\client\bin\Extensions\DataMasking. Cree una tabla de almacenamiento y configure una conexión con la tabla antes de ejecutar la sesión.
IDM_24064	El tamaño del directorio es cero. No se puede seleccionar un valor enmascarado.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para el enmascaramiento de sustitución. El diccionario que proporciona los datos de sustitución está vacío.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya configurado la tabla o archivo de diccionario correctos en la ficha Propiedades de enmascaramiento de la transformación Data Masking. Compruebe que el diccionario contenga datos.
IDM_24065	No se puede seleccionar un valor enmascarado único del diccionario.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para el enmascaramiento repetible. La transformación Data Masking no puede devolver valores enmascarados únicos porque el diccionario no tiene suficientes datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el diccionario tenga más valores únicos que los datos de origen.
IDM_24066	No se puede seleccionar un valor enmascarado del diccionario.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido recuperar un valor sustituto enmascarado del diccionario para realizar el enmascaramiento de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la estructura del diccionario sea correcta. Cada fila del diccionario debe tener un número de serie. Los números de serie son enteros que empiezan desde uno. Las filas están numeradas secuencialmente sin espacios entre los números. Configure el nombre de la columna de números de serie en la transformación Data Masking.
IDM_24067	El diccionario <nombre de diccionario> no está disponible en la conexión proporcionada.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para el enmascaramiento de sustitución. El diccionario relacional que proporciona los datos sustitutos no está disponible para la conexión.
Respuesta del usuario:	Cuando configure un diccionario relacional, configure una conexión relacional para el diccionario en la ficha Asignaciones de las propiedades de sesión. Seleccione un objeto de conexión relacional para la conexión IDM_Dictionary.
IDM_24068	El diccionario <nombre de diccionario> no está disponible en \$PMLookupFileDir.
Explicación:	La transformación Data Masking está configurada para el enmascaramiento de sustitución. El diccionario de archivo sin formato que proporciona los datos sustitutos no está disponible en el directorio del archivo de búsqueda.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el diccionario de archivo sin formato esté en el directorio de archivos de búsqueda. De forma predeterminada, el directorio es <PowerCenter_Installation_Directory>\server\infa_shared\LkpFiles.
IDM_26001	Longitud del número de tarjeta de crédito no válida: <número>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el número de tarjeta de crédito origen tenga entre 13 y 19 dígitos.

IDM_26002	No se ha podido enmascarar el número de tarjeta de crédito: <número>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el número de tarjeta de crédito origen sea válido. El número debe tener entre 13 y 19 dígitos. El número puede tener los siguientes caracteres: 0-9, espacios y guiones.
IDM_26003	No se ha podido quitar el delimitador del número de tarjeta de crédito: <número>.
Explicación:	La transformación Data Masking no ha aplicado ninguna máscara al número de tarjeta de crédito.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el número de tarjeta de crédito origen sea válido. Es posible que el número contenga guiones o espacios en una posición incorrecta.
IDM_26004	Los límites y el difuminado no generan rangos de valores válidos para <origen>.
Explicación:	La transformación Data Masking no puede aplicar ninguna máscara a una columna origen. La combinación de regla de enmascaramiento de rango y de enmascaramiento de difuminado impone restricciones a la transformación Data Masking para generar valores de máscara.
Respuesta del usuario:	Cambie la regla de enmascaramiento de rango a un rango de valores que se encuentre dentro del rango de difuminado.
IDM_26005	Fecha de origen no válida.
Explicación:	La transformación Data Masking no ha podido aplicar ninguna máscara a la fecha origen porque el formato de fecha no es válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la fecha tenga un formato que haya sido definido por el objeto de configuración de la sesión. Compruebe el atributo DateTime Format String de la ficha Configurar objeto para una sesión u objeto de configuración de sesión. El formato de fecha predeterminado es MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US.
IDM_26006	Dirección IP de entrada no válida: <dirección IP>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la dirección IP origen tenga cuatro números separados por un punto.
IDM_26007	Formato SSN de entrada no válido: <SSN >.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el SSN tenga 11 caracteres. El SSN contiene tres secciones: un código de zona, un número de grupo y un número de serie. Las secciones están separadas por guiones. La transformación Data Masking devuelve un número de seguridad social con el mismo formato y código de zona que el origen.
IDM_26008	Formato de URL de entrada no válido: <URL >.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la URL origen contenga la cadena “://”. La transformación Data Masking analiza una URL buscando la cadena “://” y analizando la subcadena situada a la derecha de la misma. Compruebe que la URL contenga números o caracteres alfabéticos.
IDM_26009	No se ha habilitado la licencia para la transformación de datos.
Explicación:	La opción Data Masking no tiene licencia para ejecutarse en este equipo.

Respuesta del usuario: Compruebe que dispone del archivo de licencia incremental de Data Masking. Agregue la licencia incremental a una licencia existente en la herramienta del administrador. Puede consultar los detalles de licencia mediante la herramienta del administrador o el comando *infacmd ShowLicense*. Si no tiene ninguna licencia para Data Masking, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

IDM_26010 Correo electrónico de entrada no válido: <correo electrónico>.

Explicación: La transformación Data Masking no ha podido aplicar ninguna máscara a la dirección de correo electrónico porque el formato de dirección no es válido.

Respuesta del usuario: Compruebe que la dirección de correo electrónico contenga el nombre de usuario del destinatario, el signo @ y el nombre del host.

IDM_26011 Teléfono de entrada no válido: <número de teléfono>.

Explicación: La transformación Data Masking no ha podido aplicar ninguna máscara a un número de teléfono porque el formato del número de teléfono de origen no es válido.

Respuesta del usuario: La transformación Data Masking enmascara un número de teléfono sin cambiar el formato del número de teléfono original. Compruebe que el número de origen contenga solamente los siguientes caracteres: 0-9, espacios, guiones y paréntesis. El servicio de integración no enmascara caracteres alfabéticos o especiales.

Mensajes IDOC

IDOC_17601 Se ha recibido una llamada para una función incompatible <función>.

Explicación: El servicio de integración ha recibido una llamada RFC desde SAP para una función que no está registrada en el servicio de integración.

Respuesta del usuario: Utilice el destino RFC creado para el servicio de integración en SAP para enviar solamente IDocs salientes.

IDOC_17605 Valor no válido especificado para IDocParamType. Debe ser ControlRecord o SegmentRecord.

Explicación: La transformación 6.x IDoc_Prepares AEP contiene un valor no válido para la propiedad IDocParamType.

Respuesta del usuario: Edite la transformación y seleccione ControlRecord o SegmentRecord para esta propiedad.

IDOC_17606 Error al obtener metadatos para el segmento IDoc <nombre de segmento>.

Explicación: El servicio de integración no ha podido recuperar los metadatos IDoc para una asignación 6.x IDoc.

Respuesta del usuario: Compruebe que los transportes de Informatica estén instalados o actualizados correctamente.

Compruebe que el archivo saprfc.ini esté configurado. Asimismo, compruebe que el destino RFC creado en sistema SAP para el servicio de integración sea válido.

IDOC_17607	La propiedad <propiedad> no es válida. Error al analizar la lista IDocs.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Writer AEP contiene una lista de valores para la propiedad IDocTypeList que no están separados por el delimitador correcto.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación y utilice un punto y coma (;) para separar la lista de tipos IDoc.
IDOC_17608	El número de tipos IDoc en la propiedad <propiedad> no coincide con el número especificado en <propiedad>.
Explicación:	El número de tipos IDoc que aparecen la propiedad IDocTypeList no coincide con el número especificado en la propiedad NumberOfDocTypes para la transformación 6.x IDoc_Writer AEP.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de modo que el valor de la propiedad NumberOfDocTypes coincida con el número de tipos IDoc que aparecen en la propiedad IDocTypeList.
IDOC_17610	Error al obtener metadatos para algunos de los IDocs de la lista: <lista>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido recuperar los metadatos para la transformación IDoc_Writer AEP en una asignación entrante 6.x IDoc.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que los transportes de Informatica estén instalados o actualizados correctamente.</p> <p>Compruebe que el archivo saprfc.ini esté configurado. Asimismo, compruebe que el destino RFC creado en sistema SAP para el servicio de integración sea válido.</p>
IDOC_17613	Se ha recibido un tipo IDoc <tipo IDoc> inesperado.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Writer AEP ha recibido datos para un tipo IDoc que no está incluido en la propiedad IDocTypeList.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de modo que la propiedad IDocTypeList incluya todos los tipos IDoc que recibirá la transformación.
IDOC_17614	Se espera una entrada solamente para tipos IDoc: <tipo IDoc>.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Writer AEP ha recibido datos para un tipo IDoc que no está incluido en la propiedad IDocTypeList.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de modo que la propiedad IDocTypeList incluya todos los tipos IDoc que recibirá la transformación.
IDOC_17615	Error al analizar datos de control. Compruebe los datos de control para el tipo IDoc <tipo IDoc>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido analizar los datos de registro de control IDoc recibidos por la transformación 6.x IDoc_Writer AEP.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que contengan datos de registro de control válidos.
IDOC_17617	El segmento <segmento IDoc> no está permitido en el tipo IDoc actual <tipo>.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Writer AEP ha recibido datos para un segmento no válido para el tipo IDoc.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que solamente contengan datos de segmento válidos, según se hayan definido por los metadatos para el tipo IDoc.

IDOC_17618	Los datos de registro de control no pueden ser NULL para IDoc <IDoc>.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Prepare AEP ha recibido un valor nulo para el registro de control.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que los datos de registro de control IDoc no contengan valores nulos.
IDOC_17619	Los datos de segmento no pueden ser NULL para el segmento <segmento>.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Prepare AEP ha recibido un valor nulo para el registro de segmento.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que los datos de registro de segmento IDoc no contengan valores nulos.
IDOC_17620	Error al crear la tabla de control <tabla de control>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para realizar la operación deseada.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones que no sean necesarias y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17621	Error al crear la tabla de datos <tabla de datos>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para realizar la operación deseada.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones que no sean necesarias y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17622	Error al anexar el registro de control <registro de control>. No se ha podido asignar suficiente memoria.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para realizar la operación deseada.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones que no sean necesarias y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17623	Error al anexar el registro de datos <registro de datos>. No se ha podido asignar suficiente memoria.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para realizar la operación deseada.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17624	La definición de destino SAPALEIDoc no ha recibido ningún segmento de registro de control para el tipo IDoc: <Tipo IDoc>.
Explicación:	La definición de destino SAPALEIDoc ha recibido varios segmentos de datos pero ningún segmento de registro de control (EDIDC) para el tipo IDoc especificado. Cada IDoc debe contener un segmento de registro de control seguido por uno o más segmentos de datos. Este error puede ocurrir si la transformación que precede a la definición de destino SAPALEIDoc no es una transformación SAP/ALE IDoc Prepare y si pasa datos IDoc no válidos.

Respuesta del usuario:	Compruebe que se pasen datos IDoc válidos a la definición de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17625	La definición de destino SAPALEIDoc no ha recibido ningún segmento de registro de control. Error al procesar IDoc.
Explicación:	La definición de destino SAPALEIDoc ha recibido varios segmentos de datos pero ningún segmento de registro de control (EDIDC) para un tipo IDoc. Cada IDoc debe contener un segmento de registro de control seguido por uno o más segmentos de datos. Este error puede ocurrir si la transformación que precede a la definición de destino SAP/ALE IDoc no es una transformación SAP/ALE IDoc Prepare y si pasa datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se pasen datos IDoc válidos a la definición de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17626	La definición de destino SAPALEIDoc ha recibido un número incorrecto de segmentos de registro de control. Error al procesar IDoc.
Explicación:	El número de segmentos de registro de control recibidos por la definición de destino SAPALEIDoc no coincide con el número total de IDocs recibidos. Cada IDoc debe contener un segmento de registro de control seguido por uno o más segmentos de datos. Este error puede ocurrir si la transformación que precede a la definición de destino SAP/ALE IDoc no es una transformación SAP/ALE IDoc Prepare y si pasa datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se pasen datos IDoc válidos a la definición de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17627	La definición de destino SAPALEIDoc no ha recibido ningún segmento de datos para el tipo IDoc <tipo IDoc>. Error al procesar IDoc.
Explicación:	La definición de destino SAPALEIDoc ha recibido un segmento de registro de control pero ningún segmento de datos para el tipo IDoc especificado. Cada IDoc debe contener un segmento de registro de control seguido por uno o más segmentos de datos. Este error puede ocurrir si la transformación que precede a la definición de destino SAP/ALE IDoc no es una transformación SAP/ALE IDoc Prepare y si pasa datos no válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se pasen datos IDoc válidos a la definición de destino SAPALEIDoc.
IDOC_17633	Error al crear la tabla de control <nombre de tabla>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para realizar la operación deseada.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17642	El tiempo inactivo <tiempo> debe ser mayor o igual que -1.
Explicación:	La propiedad de sesión Idle Time especificada para la definición de origen SAPALEIDoc contiene un valor no válido.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, edite el valor de Idle Time de modo que sea mayor o igual que -1.
IDOC_17643	El recuento de paquetes <recuento> debe ser mayor o igual que -1.
Explicación:	La propiedad de sesión Packet Count especificada para la definición de origen SAPALEIDoc contiene un valor no válido.

Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, edite el valor de Packet Count de modo que sea mayor o igual que -1.
IDOC_17644	La latencia de flush en tiempo real <período de latencia> debe ser mayor o igual que 0.
Explicación:	La propiedad de sesión Flush Latency especificada para la definición de origen SAPALEIDoc contiene un valor no válido.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, edite el valor de Real-time Flush Latency de modo que sea mayor o igual que 0.
IDOC_17645	Reader Time Limit <límite de tiempo> debe ser mayor o igual que 0.
Explicación:	La propiedad de sesión Reader Time Limit especificada para la definición de origen SAPALEIDoc contiene un valor no válido.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, edite el valor de Reader Time Limit de modo que sea mayor o igual que 0.
IDOC_17646	No se ha podido obtener ninguna referencia de conexión para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDOC_17647	No se ha podido obtener ninguna conexión para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDOC_17648	No se han podido inicializar las propiedades para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el repositorio. Es posible que las propiedades de sesión para la instancia del calificador de origen no sean válidas.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17649	Tipo de conexión incorrecta especificada para el origen SAPALEIDoc.
Explicación:	En las propiedades de la sesión, se ha seleccionado un tipo de conexión de aplicación no válida para la definición de origen SAPALEIDoc. Una definición de origen SAPALEIDoc debe utilizar una conexión de aplicación SAP_ALE_IDoc_Reader.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, seleccione una conexión de aplicación SAP_ALE_IDoc_Reader para la definición de origen SAPALEIDoc.
IDOC_17652	El valor de la propiedad <TypeOfEP> debe ser <IDocInterpreter>.
Explicación:	En la transformación 6.x IDocInterpreter EP, la propiedad TypeOfEP no está establecida como IDocInterpreter.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de modo que la propiedad TypeOfEP sea igual a IDocInterpreter.

IDOC_17655	El servicio de integración no ha podido traer el paquete IDoc.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error al leer IDocs desde el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error adicionales para obtener más información.
IDOC_17656	El servicio de integración no ha podido procesar el paquete IDoc para el ID de transacción = <ID>.
Explicación:	Es posible que el destino RFC creado en el sistema SAP para el servicio de integración no sea válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el destino RFC sea válido.
IDOC_17658	La definición de origen SAPALEIDoc solamente puede tener un grupo de entrada.
Explicación:	La definición de origen SAPALEIDoc contiene más de un grupo de entrada.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la definición de origen SAPALEIDoc.
IDOC_17659	Es posible que la definición de origen SAPALEIDoc contenga nombres de puerto incorrectos.
Explicación:	Es posible que la definición de origen SAPALEIDoc contenga nombres de puerto incorrectos.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la definición de origen SAPALEIDoc.
IDOC_17662	El tipo IDoc de entrada <tipo IDoc> es distinto del tipo IDoc esperado <tipo IDoc>. Compruebe los datos de origen o la configuración para garantizar la coherencia.
Explicación:	La transformación 6.x IDoc_Writer AEP ha recibido datos para un tipo IDoc que no está incluido en la propiedad IDocTypeList.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de modo que la propiedad IDocTypeList incluya todos los tipos IDoc que recibirá la transformación.
IDOC_17666	No se han podido inicializar las propiedades del complemento writer para la instancia destino <destino>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido inicializar las propiedades del complemento writer para el destino especificado. La sesión de ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17668	No se ha especificado <propiedad de conexión>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido encontrar ningún valor para la propiedad de conexión especificada.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.

IDOC_17669	No se ha podido obtener la propiedad de conexión <propiedad de conexión>.
Explicación:	Error interno. El repositorio PowerCenter contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDOC_17670	El complemento writer IDoc no puede obtener información de conexión para la instancia de destino <destino>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDOC_17671	La partición del complemento writer <partición> no se ha podido registrar para la recuperación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido configurar la recuperación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17672	Datos <datos> truncados por el complemento writer.
Explicación:	Es un mensaje de advertencia. Los datos para el segmento exceden la longitud máxima. Los datos se han truncado.
Respuesta del usuario:	Compruebe los datos para el segmento especificado en el mensaje. Corrija la longitud de los datos para la siguiente ejecución de sesión.
IDOC_17675	El complemento reader de IDoc no ha podido respaldar la recuperación de la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDOC_17676	La carpeta de memoria caché especificada para la partición del complemento reader <partición> no es válida.
Explicación:	La carpeta de memoria caché para recuperación en las propiedades de la sesión no es válida.
Respuesta del usuario:	Especifique una carpeta de memoria caché para recuperación en las propiedades de la sesión.
IDOC_17677	La partición del complemento reader <partición> no se ha podido registrar para la recuperación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido configurar la recuperación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.

IDOC_17678	La partición del complemento reader <partición> no ha podido guardar el mensaje en la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido guardar el IDoc de SAP en la memoria caché. Es posible que el servicio de integración haya grabado solamente parte del IDoc en la memoria caché para recuperación antes de que fallara la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17679	La partición del complemento reader <partición> ha truncado el último mensaje guardado en la memoria caché.
Explicación:	Es un mensaje informativo. El servicio de integración ha truncado el último IDoc en la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
IDOC_17680	La partición <partición> del complemento reader no ha podido truncar la memoria caché de mensajes al último mensaje serializado: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido truncar el último IDoc en la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17681	El complemento reader de IDoc no ha podido guardar un mensaje en la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido guardar un IDoc en la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17682	La partición <partición> del complemento reader no ha podido cerrar el punto de comprobación en el EOF: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido hacer un commit de IDocs en el destino una vez cumplidas las condiciones de sesión especificadas en las propiedades de la sesión. La sesión de ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17684	La partición <partición> del complemento reader no ha podido vaciar la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido vaciar la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17685	La partición <partición> del complemento reader no ha podido leer el mensaje guardado en la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer el IDoc guardado en memoria caché. Es posible que la memoria caché contenga incoherencias.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17690	La partición <partición> del complemento reader no ha podido comprobar el punto de comprobación en el punto de vaciado en tiempo real: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido hacer un commit de IDocs en el destino al finalizar el intervalo de latencia de vaciado en tiempo real. La sesión de ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17691	El complemento reader de IDoc no ha podido deserializar el mensaje en memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer el mensaje en la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.
IDOC_17695	Error al inicializar los tres constructores para la partición <partición>.
Explicación:	Los metadatos utilizados para crear la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter pueden ser no válidos.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
IDOC_17696	Error al crear fila de entrada para el grupo <grupo>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos IDoc en la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones que no sean necesarias y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17697	Error al configurar los datos para el campo: <campo>.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos IDoc en la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17698	Se ha detectado un error desconocido al atravesar el árbol.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos IDoc en la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17699	Error al generar el árbol.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos IDoc en la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.

IDOC_17700	Error al obtener datos para el campo.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración para procesar los datos IDoc en la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
Respuesta del usuario:	Cierre las aplicaciones que no utilice y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
IDOC_17704	Ha fallado la validación de sintaxis para la clave principal <clave principal> y el número de documento generado correspondiente <número de documento> porque falta un segmento obligatorio: <nombre de segmento>.
Explicación:	Ha configurado la sesión para validar IDocs entrantes antes de grabarlos en el sistema SAP. El servicio de integración ha determinado que falta un valor para el segmento obligatorio en el IDoc.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la transformación SAP/ALE IDoc Prepare para el IDoc entrante contenga valores para el segmento obligatorio.
IDOC_17705	Ha fallado la validación de sintaxis para la clave principal <clave principal> y el número de documento generado correspondiente <número de documento> porque la ocurrencia máxima es mayor que el límite máximo para: <nombre de segmento>.
Explicación:	Ha configurado la sesión para validar IDocs entrantes antes de grabarlos en el sistema SAP. El servicio de integración ha determinado que el segmento contiene más registros que el número permitido.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el número de registros para el segmento no exceda el número máximo permitido.
IDOC_17706	Ha fallado la validación de sintaxis para la clave principal <clave principal> y el número de documento generado correspondiente <número de documento> porque la ocurrencia mínima es menor que el límite mínimo para: <nombre de segmento>.
Explicación:	Ha configurado la sesión para validar IDocs entrantes antes de grabarlos en el sistema SAP. El servicio de integración ha determinado que el segmento contiene menos registros que el número permitido.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el número de registros para el segmento cumpla el número mínimo de registros permitido.
IDOC_17707	Datos NULL obtenidos para campos de clave principal/externa.
Explicación:	Faltan datos para los campos de clave principal o externa.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los datos contengan claves principales y externas.
IDOC_17708	Datos NULL obtenidos para todos los campos conectados para el segmento <nombre de segmento>.
Explicación:	Faltan datos para los campos conectados en el segmento nombrado.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que existan datos para los campos conectados en el segmento nombrado.

IDOC_17709	Desbordamiento de datos <datos> en el puerto <número de puerto>. Si no se cumple el umbral de error, la fila se enviará a través del puerto ErrorIDocData.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido datos que son más grandes que la precisión para la fila.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el valor coincida con la precisión para la fila.
IDOC_17710	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido <valor> filas huérfanas.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido filas huérfanas. La sesión falla si la propiedad de sesión Fila huérfana tiene el valor Error y el recuento de errores ha excedido el umbral de error.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todas las filas secundarias tengan filas primarias.
IDOC_17711	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido <valor> filas duplicadas.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido filas duplicadas.
Respuesta del usuario:	Elimine las filas duplicadas en los datos.
IDOC_17712	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido la fila huérfana <índice de la fila> en el grupo <grupo> con la clave principal <clave principal> y la clave externa <clave externa>.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido filas huérfanas. La sesión falla si la propiedad de sesión Fila huérfana tiene el valor Error y el recuento de errores ha excedido el umbral de error.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todas las filas secundarias tengan filas primarias.
IDOC_17713	Fila duplicada recibida en el grupo <grupo> con clave principal: <clave principal>.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare ha recibido filas duplicadas.
Respuesta del usuario:	Elimine las filas duplicadas en los datos.
IDOC_17714	Los siguientes datos de IDoc no tienen la longitud correcta: <valor>.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido datos de IDoc con una longitud menor que la longitud fija de 1.063 caracteres para cada segmento.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que dicha longitud equivalga a 1.063 caracteres para cada segmento.
IDOC_17720	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare tiene un grupo de entrada no conectado. Conecte todos los grupos de entrada para la transformación.
Explicación:	Uno o más grupos de entrada en la transformación SAP/ALE IDoc Prepare no están conectados.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que todos los grupos estén conectados.

IDOC_17721	Se ha detectado un error al configurar los datos para el grupo: <grupo>
Explicación:	No hay espacio de disco suficiente para realizar la operación deseada.
Respuesta del usuario:	Compruebe el espacio libre en disco.
IDOC_17722	Ha fallado la validación de sintaxis para el número de documento <número de documento> porque falta un segmento obligatorio: <nombre de segmento>.
Explicación:	La sesión está configurada para validar IDocs salientes y grabar IDocs no válidos en un destino relacional o de archivo sin formato. El servicio de integración ha determinado que falta un valor para el segmento obligatorio en el IDoc.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el segmento obligatorio contenga valores.
IDOC_17723	Ha fallado la validación de sintaxis para el número de documento <número de documento> porque la ocurrencia máxima es mayor que el límite máximo para: <nombre de segmento>.
Explicación:	La sesión está configurada para validar IDocs salientes y grabar IDocs no válidos en un destino relacional o de archivo sin formato. El servicio de integración ha determinado que el segmento contiene más registros que el número permitido.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el número de registros para el segmento no exceda el número máximo permitido.
IDOC_17724	Ha fallado la validación de sintaxis para el número de documento <número de documento> porque la ocurrencia máxima es menor que el límite mínimo para: <nombre de segmento>.
Explicación:	La sesión está configurada para validar IDocs salientes y grabar IDocs no válidos en un destino relacional o de archivo sin formato. El servicio de integración ha determinado que el segmento contiene menos registros que el número permitido.
Respuesta del usuario:	Corrija los datos de origen de modo que el número de registros para el segmento cumpla el número mínimo de registros permitido.
IDOC_17725	Se ha omitido la comprobación de sintaxis extendida porque falta el puerto de salida de errores. Vuelva a crear la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
Explicación:	La sesión IDoc saliente contiene una transformación SAP/ALE IDoc Interpreter creada en la versión 7.x. La propiedad de sesión de comprobación de sintaxis extendida está seleccionada. Sin embargo, el servicio de integración no puede validar IDocs salientes para una transformación SAP/ALE IDoc Interpreter creada en versiones anteriores porque la transformación no contiene un puerto de salida de errores.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la transformación SAP/ALE IDoc Interpreter.
IDOC_17742	La carpeta de memoria caché especificada para la transformación SAP/ALE IDoc <nombre de transformación> no es válida.
Explicación:	El directorio de memoria caché especificado para la transformación SAP/ALE IDoc Prepare no existe.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de sesión, indique un directorio válido para la propiedad Cache Directory.

IDOC_17743	El servicio de integración no ha podido acceder al bloque de memoria caché en el grupo <grupo>. Aumente el tamaño de la memoria caché.
Explicación:	El tamaño de memoria caché especificado para la transformación SAP/ALE IDoc Prepare no es adecuado.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, aumente el tamaño de la memoria caché.
IDOC_17744	La transformación SAP/ALE IDoc Prepare no ha recibido datos de registro de control para el tipo de IDoc <tipo de IDoc>.
Explicación:	El origen en la asignación de IDoc no contiene datos válidos para el registro de control IDoc.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los datos de origen contengan datos de registro de control válidos.
IDOC_17747	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido <valor> filas huérfanas.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido filas huérfanas. La sesión falla si la propiedad de sesión Orphan Row Handling tiene el valor Error y el recuento de errores ha excedido el umbral de error.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todas las filas secundarias tengan filas primarias.
IDOC_17748	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido la fila huérfana <índice de la fila> en el grupo <grupo> con la clave principal <clave principal>.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido una fila huérfana. La sesión falla si la propiedad de sesión Fila huérfana tiene el valor Error y el recuento de errores ha excedido el umbral de error.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todas las filas secundarias tengan filas primarias.
IDOC_17749	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido <valor> filas duplicadas.
Explicación:	La transformación SAP/ALE IDoc Interpreter ha recibido filas duplicadas. La transformación utiliza el número de segmento como clave principal para detectar filas duplicadas. El número de segmento forma parte de los datos del encabezado de cada fila de datos de segmento que recibe la transformación para el mensaje IDoc.
Respuesta del usuario:	Compruebe que cada segmento en el mensaje IDoc tenga un número de segmento único.
IDOC_17750	Ha fallado el vaciado del búfer del complemento reader.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
IDOC_17755	Ha fallado la conexión de tipo A con el sistema SAP.
Explicación:	La conexión de aplicación SAP_ALE_IDoc_Writer contiene valores no válidos para uno o más parámetros de conexión.
Respuesta del usuario:	Introduzca valores correctos para los parámetros de conexión en el objeto de conexión de aplicación SAP_ALE_IDoc_Writer.

CAPÍTULO 11

Códigos de mensaje J

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes JDE, 192](#)
- [Mensajes JMS, 198](#)
- [Mensajes JSDK, 208](#)
- [Mensajes JTX, 209](#)

Mensajes JDE

JDEWRDR_50004 El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener información de conexión desde el repositorio.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_50005 El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener el tipo de base de datos desde el repositorio.

Explicación: El servicio de repositorio de PowerCenter no se está ejecutando.

Respuesta del usuario: Compruebe si el servicio de repositorio de PowerCenter se está ejecutando.

-o-

Explicación: El archivo JDEworld.xml contiene datos inconsistentes.

Respuesta del usuario: Compruebe si el archivo JDEworld.xml contiene datos inconsistentes.

JDEWRDR_50006 Información de conexión no válida.

Explicación: Los parámetros de conexión especificados no son válidos.

Respuesta del usuario: Especifique parámetros de conexión válidos.

JDEWRDR_50010 El valor especificado no es válido para la propiedad de Seleccionar distinto en el nivel de sesión.

Explicación: El valor especificado no es válido.

Respuesta del usuario:	Introduzca Sí o No.
JDEWRDR_50013	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener el atributo de campo desde el repositorio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_50014	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido llenar el búfer de salida.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_50015	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido vaciar el búfer de salida.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_50016	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener los metadatos de origen desde el repositorio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_50022	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener el objeto de tabla.
Explicación:	La relación de clave principal-clave externa entre las tablas no está definida.
Respuesta del usuario:	Defina la relación clave principal-clave externa.
JDEWRDR_50024	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido analizar la consulta SQL. Puede que se hayan utilizado los alias de las tablas en la consulta SQL.
Explicación:	Puede que se hayan utilizado los alias de las tablas en la consulta SQL.
Respuesta del usuario:	En la tabla de consulta utilice los nombres de tabla en lugar de los alias.
JDEWRDR_50028	La variable de entorno PWX_JDEWORLDPATH no se ha establecido.
Explicación:	La variable de entorno PWX_JDEWORLDPATH no se ha establecido.
Respuesta del usuario:	Establezca la variable de entorno PWX_JDEWORLDPATH.

JDEWRDR_50031 PowerExchange para JD Edwards World no está habilitado en PowerCenter o la licencia ha caducado.

Explicación: La licencia de PowerExchange para JD Edwards World no se encuentra en el repositorio.

-o-

La licencia de PowerExchange para JD Edwards World ha caducado.

Respuesta del usuario: Añada una clave de licencia válida mediante la herramienta Administrator. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_50037 Incongruencia de tipo de datos, de precisión, o ambos, para un campo.

Explicación: El tipo de datos, la precisión, o ambos, de un campo en el nivel de asignación no es compatible con el campo de destino.

Respuesta del usuario: Compruebe que el tipo de datos y la precisión de un campo en el nivel de asignación coincide con el campo de destino.

JDEWRDR_50040 Las bibliotecas especificadas en la lista de bibliotecas JDE no contienen la tabla <table name>.

Explicación: Las bibliotecas especificadas no contienen la tabla necesaria.

Respuesta del usuario: Verifique que la biblioteca que contiene la tabla forma parte del campo de la lista de bibliotecas JDE.

JDEWRDR_50042 Se ha especificado un valor no válido para la propiedad de número de puertos clasificados en el nivel de la sesión.

Explicación: Se ha especificado un valor negativo para la propiedad de número de puertos clasificados.

Respuesta del usuario: Introduzca un valor igual o mayor que cero.

JDEWRDR_50044 El servicio de integración de PowerCenter no ha podido crear la configuración regional.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_50047 El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener el tipo de datos, la precisión y escala de una columna en la tabla de JD Edwards World.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51002 PowerExchange no ha podido liberar el control del entorno.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51003 PowerExchange no ha podido asignar memoria al control de la instrucción.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51004 PowerExchange no ha podido desconectarse de JD Edwards World.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51005 PowerExchange no ha podido liberar el control de la conexión.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51006 PowerExchange no ha podido liberar el control de la instrucción.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51007 PowerExchange no ha podido preparar la instrucción.

Explicación: No se está ejecutando la escucha de PowerExchange en el equipo AS/400.

Respuesta del usuario: Inicie la escucha de PowerExchange en el equipo AS/400.

-o-

Explicación: La licencia de PowerExchange no es válida.

Respuesta del usuario: Proporcione una clave de licencia válida.

-o-

Explicación: La red está inoperativa.

Respuesta del usuario: Compruebe el correcto funcionamiento de la red.

-o-

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51008 PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_CHAR a una columna.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51009 PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_UNICHAR a una columna.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51010	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_DOUBLE a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51011	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_FLOAT a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51012	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_LONG a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51013	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_SHORT a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51014	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_INT32 a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51015	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_LONG64 a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51016	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_RAW a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51017	PowerExchange no ha podido enlazar el tipo de datos eCTYPE_TIME a una columna.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51018	PowerExchange no ha podido ejecutar la consulta SQL.
Explicación:	La consulta SQL no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la consulta SQL es correcta. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JDEWRDR_51019	PowerExchange no ha podido obtener los datos de JD Edwards World.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51020	PowerExchange no ha podido asignar memoria al control del entorno.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51021	PowerExchange no ha podido asignar memoria al control de la conexión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51023	PowerExchange no ha podido establecer las opciones de conexión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51024	PowerExchange no ha podido conectarse a JD Edwards World.
Explicación:	El archivo CFG no está configurado para la escucha de PowerExchange en el equipo AS/400.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo CFG está configurado para la escucha de PowerExchange en el equipo AS/400. -o-
Explicación:	La clave de licencia de PowerExchange especificada no es válida.
Respuesta del usuario:	Proporcione una clave de licencia válida. -o-
Explicación:	La red está inoperativa.
Respuesta del usuario:	Compruebe el correcto funcionamiento de la red.
JDEWRDR_51025	PowerExchange no ha podido obtener información de tabla de una biblioteca especificada.
Explicación:	La clave de licencia de PowerExchange especificada no es válida.
Respuesta del usuario:	Proporcione una clave de licencia válida. -o-
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JDEWRDR_51026	PowerExchange no ha podido enlazar una columna.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del
usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Mensajes JMS

JMS_1001

Fallo al conectar con un proveedor JNDI: <mensaje de error>.

Explicación:

El servicio de integración no ha podido conectarse a un proveedor JNDI.

Respuesta del
usuario:

Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.

JMS_1002

El objeto <nombre de objeto> consultado desde JNDI no es un objeto de destino.

Explicación:

El valor para el destino JMS en la conexión de aplicación JMS no es válido.

Respuesta del
usuario:

Especifique un valor válido para el destino JMS. Utilice un valor que exista en la configuración JNDI.

JMS_1003

Fallo al configurar el escuchador de excepciones JMS: <mensaje de error>.

Explicación:

El servicio de integración no puede establecer un servicio de escucha para excepciones JMS.

Respuesta del
usuario:

Compruebe el mensaje de error para obtener información adicional.

JMS_1004

El objeto <nombre de objeto> no es un objeto QueueConnectionFactory en JNDI.

Explicación:

El valor para JMS Connection Factory Name en la conexión de aplicación JMS no es válido.
El nombre de la fábrica de conexiones no es un nombre de fábrica de conexiones de cola en la configuración JNDI.

Respuesta del
usuario:

Introduzca un nombre de fábrica de conexiones de cola válido para el atributo JMS Connection Factory Name en la conexión de aplicación.

JMS_1005

El objeto <nombre de objeto> no es un objeto TopicConnectionFactory en JNDI.

Explicación:

El valor para JMS Connection Factory Name en la conexión de aplicación JMS no es válido.
El nombre de la fábrica de conexiones no es un nombre de fábrica de conexiones de tema en la configuración JNDI.

Respuesta del
usuario:

Introduzca un nombre de fábrica de conexiones de tema válido para el atributo JMS Connection Factory Name en la conexión de aplicación.

JMS_1006

El objeto de destino no es un objeto de cola.

Explicación:

El valor para el atributo de destino JMS en la conexión de aplicación JMS no es un nombre de cola válido. Sin embargo, el valor para el tipo de destino JMS en la conexión de aplicación es QUEUE.

Respuesta del
usuario:

Proporcione un nombre de cola válido para el atributo de destino JMS. Asegúrese de que el nombre de cola exista en la configuración JNDI.

Cambie el tipo de destino a TOPIC si el valor del atributo de destino JMS es un tema.

JMS_1007	El objeto de destino no es un objeto de tema.
Explicación:	El valor para el atributo de destino JMS en la conexión de aplicación JMS no es un nombre de tema válido. Sin embargo, el valor para el tipo de destino JMS en la conexión de aplicación es TOPIC.
Respuesta del usuario:	Proporcione un nombre de tema válido para el atributo de destino JMS. Asegúrese de que el nombre de tema exista en la configuración JNDI. Cambie el tipo de destino a QUEUE si el valor del atributo de destino JMS es una cola.
JMS_1008	Fallo al crear conexión JMS. <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse a JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1009	Fallo al crear sesión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede iniciar una sesión JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1010	Fallo al crear consumidor de conexión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede crear un consumidor de conexión JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1011	Fallo al iniciar conexión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido inicializar una conexión JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1012	Fallo al detener conexión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido detener la conexión JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1013	Fallo al cerrar conexión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar la conexión JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1014	Fallo al cerrar conexión JNDI: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar la conexión JNDI.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.

JMS_1015	Fallo al buscar el objeto <nombre de objeto> de JNDI.
Explicación:	El valor especificado en la conexión de aplicación JMS no es válido.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor de atributo en la aplicación JMS sea válido. Asegúrese de que el valor exista en la configuración JNDI.
Explicación:	Es posible que el servidor JNDI no esté funcionando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor JNDI esté funcionando. En caso necesario, ponga en marcha el servidor.
JMS_1018	No se puede encontrar el tipo de mensaje desde la extensión de metadatos.
Explicación:	JMS no puede encontrar el tipo de mensaje representado en la definición de origen o destino. Es posible que el repositorio contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_1019	No se puede encontrar la conexión JMS.
Explicación:	Puede que no se haya especificado una conexión de aplicación para el calificador de origen o destino en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor para la conexión de aplicación en las propiedades de la sesión.
Explicación:	Es posible que el repositorio contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_1020	Fallo al crear consumidor de mensajes: <mensaje de error>.
Explicación:	JMS no ha podido crear el consumidor de mensajes.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_1021	Fallo al crear el consumidor de mensajes porque hay un conflicto entre los objetos de la sesión JMS y los de la conexión JMS.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_1022	Error al obtener el destino JMS <destino>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El valor especificado para el atributo de destino JMS en la conexión de aplicación JMS no existe en la configuración JNDI.
Respuesta del usuario:	Configure JNDI para que incluya el valor. O utilice un valor que exista en la configuración JNDI.
JMS_1023	Fallo al obtener la fábrica de conexiones de cola <fábrica de conexiones de cola>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede recuperar la fábrica de conexiones de cola desde JNDI para conectarla a JMS. Es posible que el valor para el atributo JMS Connection Factory Name no sea válido.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor para el atributo JMS Connection Factory Name sea válido. Asimismo, asegúrese de que el valor exista en la configuración JNDI.
Explicación:	Es posible que el servidor JNDI no esté funcionando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor JNDI esté funcionando. En caso necesario, ponga en marcha el servidor JNDI.
JMS_1024	Fallo al obtener la fábrica de conexiones de tema <fábrica de conexiones de tema>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede recuperar la fábrica de conexiones de tema desde JNDI para conectarla a JMS. Es posible que el valor para el atributo JMS Connection Factory Name no sea válido.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor para el atributo JMS Connection Factory Name sea válido. Asimismo, asegúrese de que el valor exista en la configuración JNDI.
Explicación:	Es posible que el servidor JNDI no esté funcionando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor JNDI esté funcionando. En caso necesario, ponga en marcha el servidor JNDI.
JMS_1026	No se encuentra el archivo jndi.properties. No se utilizan propiedades adicionales relacionadas con SSL en tiempo de ejecución.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido ejecutar la sesión con SSL porque no ha podido encontrar el archivo JNDI.properties.
Respuesta del usuario:	Para ejecutar la sesión con SSL, agregue el archivo JNDI.properties con la configuración SSL que sea necesaria al directorio <INFA_HOME>/server/infa_shared/SrcFiles.
JMS_2002	Error al obtener la información de extensión de la sesión para el calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede leer las propiedades de la sesión. Es posible que el repositorio contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_2025	Ha habido un error al procesar el mensaje recibido por el calificador de origen <nombre de calificador de origen>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido procesar un mensaje.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2026	Ha habido un error JMS al procesar el mensaje recibido por el calificador de origen <nombre de calificador de origen>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error JMS mientras procesaba un mensaje.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.

JMS_2027	Los datos recibidos son demasiado grandes para procesar el campo <nombre de campo> por el calificador de origen <nombre de calificador de origen>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede procesar los datos para el campo especificado. Los datos son demasiado grandes.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2028	El mensaje recibido por el calificador de origen <nombre del calificador de origen> no coincide con la definición del cuerpo.
Explicación:	El servicio de integración ha recibido un mensaje cuyos campos de cuerpo no coinciden con la definición de origen. El servicio de integración ha rechazado el mensaje.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los campos de cuerpo de los mensajes leídos desde el origen por el servicio de integración coincidan con el formato de la definición de origen. De lo contrario, el servicio de integración rechaza el mensaje.
JMS_2029	El calificador de origen <nombre de calificador de origen> ha encontrado un error en el consumidor. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar el consumidor JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2032	Se produjo un error desconocido al grabar los datos en el búfer DTM por parte del calificador de origen <nombre de calificador de origen>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error desconocido.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2035	El número de partición <número> del calificador de origen <nombre de calificador de origen> no ha podido obtener el coordinador de memoria caché para la recuperación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_2036	No se ha proporcionado la carpeta de memoria caché de archivos. Especifique una carpeta de memoria caché de archivos.
Explicación:	Ha habilitado la recuperación de mensajes para la sesión pero no ha especificado una carpeta de memoria caché de archivos.
Respuesta del usuario:	Especifique una carpeta de memoria caché de archivos en las propiedades de la sesión.
JMS_2037	Fallo al crear un objeto de información de almacenamiento para la entrega de mensajes garantizada. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	Ha ejecutado una sesión con la recuperación de mensajes habilitada para la sesión. La sesión ha fallado cuando el servicio de integración ha intentado grabar datos en la memoria caché de recuperación.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2038	No se ha podido registrar la memoria caché de recuperación. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido registrar la sesión para la recuperación de mensajes.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2041	Fallo al recuperar datos desde la memoria caché de recuperación. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	Durante una sesión de recuperación, el servicio de integración no ha podido leer mensajes de la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2042	Error desconocido detectado mientras se recuperaban datos de la memoria caché de recuperación.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error desconocido durante una sesión de recuperación. La memoria caché podría estar corrupta.
Respuesta del usuario:	Quite el archivo de memoria caché. Vuelva a ejecutar la sesión.
JMS_2043	Fallo al grabar datos en la memoria caché de recuperación. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido grabar datos en la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2044	El calificador de origen <nombre de calificador de origen> ha encontrado un error mientras reconocía el mensaje. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al reconocer un mensaje de origen.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2046	Se produjo un error de conversión de datos mientras se procesaba el mensaje para el campo <nombre de campo> en el calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido procesar el campo especificado debido a un error de conversión de datos. El tipo de datos para el campo no es compatible con el tipo de datos para el campo correspondiente en la definición del origen.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el tipo de datos para el campo en los mensajes de origen JMS sea compatible con el tipo de datos en la definición de origen.
JMS_2047	No se puede establecer el servicio de escucha de mensajes. <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede establecer el servicio de escucha de mensajes JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los ajustes JMS sean correctos. Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.

JMS_2048	Error al cerrar la sesión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	La sesión JMS no se puede cerrar.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2050	El calificador de origen <nombre de calificador de origen> ha encontrado un error mientras recibía el mensaje JMS. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_2051	Los tipos de datos solicitados no coinciden con los datos grabados en la memoria caché de recuperación. La memoria caché podría estar corrupta.
Explicación:	El archivo de memoria caché de recuperación de mensajes podría contener incongruencias.
Respuesta del usuario:	Elimine manualmente el archivo de memoria caché corrupto.
JMS_2052	No se ha podido cargar la biblioteca jms.jar.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido iniciar la sesión porque no ha podido cargar el archivo jms.jar.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo jms.jar se encuentre en el directorio /bin/javlib del servicio de integración.
JMS_2063	El servicio de integración no ha podido ejecutar una sesión JMS en tiempo real que está habilitada para la recuperación y que contiene múltiples particiones.
Explicación:	Una sesión JMS en tiempo real que contiene múltiples particiones no puede habilitarse para la recuperación.
Respuesta del usuario:	Elimine las particiones o no habilite la sesión para la recuperación.
JMS_2064	El calificador de origen <nombre de calificador de origen> ha recibido <número de mensajes de recuperación recibidos> de <número de mensajes de recuperación posibles> mensajes de recuperación posibles. El servicio de integración ha procesado los mensajes en la sesión anterior y los eliminará mediante la partición <ID de partición>.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
JMS_2065	El calificador de origen <nombre de calificador de origen> ha recibido <número de mensajes de recuperación recibidos> de <número de mensajes de recuperación posibles> mensajes de recuperación posibles. El servicio de integración no ha procesado los mensajes en la sesión anterior y los grabará mediante la partición <ID de partición>.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
JMS_3003	No se puede crear la conexión del escritor: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse con JMS para grabar mensajes de destino.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3004	No se puede cerrar la conexión: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede cerrar la conexión JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3005	No se puede cerrar la sesión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	La sesión JMS no se puede cerrar.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3006	No se puede confirmar la sesión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede confirmar mensajes al destino JMS.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3007	No se puede revertir la sesión JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido revertir los mensajes del destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3008	No se puede crear el objeto de mensaje JMS. <mensaje de error>.
Explicación:	Error interno. Error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_3009	No se puede crear el escritor de mensajes: <mensaje de error>.
Explicación:	Error interno. Error de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_3013	No se puede crear un objeto de mensaje porque se ha proporcionado un tipo de mensaje no válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_3014	El campo <nombre de campo> no es un campo destino JMS válido.
Explicación:	Es posible que el repositorio contenga incoherencias.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_3015	Se ha encontrado un tipo de fila no válido. El escritor JMS publicará un mensaje si el tipo de fila es INSERT, UPDATE y DELETE.
Explicación:	El tipo de fila para las filas origen depende de los datos, pero debe ser Insert, Update o Delete.
Respuesta del usuario:	Desde la ficha Propiedades en las propiedades de la sesión, establezca el valor para Tratar filas de origen como propiedad como Insert, Update o Delete.
JMS_3016	El escritor JMS ha encontrado un error de tipo de fila desconocido.
Explicación:	Es posible que el repositorio contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_3017	El valor proporcionado por <nombre de propiedad> en la conexión JMS <nombre de conexión> no es válido. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El valor para la propiedad especificada no es válido.
Respuesta del usuario:	Proporcione un valor válido para la propiedad en las propiedades de la sesión.
JMS_3018	El escritor JMS ha detectado una excepción JMS mientras se procesaba el campo <nombre de campo>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado una excepción JMS mientras procesaba el campo especificado. El servicio de integración ha aumentado el umbral de error como resultado del error.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3020	El escritor JMS ha detectado un error de conversión de datos mientras se procesaba el campo <nombre de campo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido convertir los datos para el campo especificado al escribir mensajes al destino JMS. El campo contiene tipos de datos incompatibles. El servicio de integración ha rechazado el campo.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los tipos de datos de la definición de destino sean compatibles con los tipos de datos JMS.
JMS_3021	El escritor JMS ha detectado una excepción general: <mensaje de error>.
Explicación:	El escritor JMS ha detectado un error.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3022	El escritor JMS ha detectado un error general: <mensaje de error>.
Explicación:	El escritor JMS ha detectado un error.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.

JMS_3023	Ha habido una excepción JMS en el proveedor JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El proveedor JMS de destino ha detectado un error.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3024	ID de tipo de datos no válido: <mensaje de error>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JMS_3025	El escritor JMS ha recibido NULL para el campo <nombre de campo>, que está establecido como No Nulo. El mensaje se rechazará.
Explicación:	El campo especificado está establecido como No Nulo en la definición destino para la asignación.
Respuesta del usuario:	Edite la definición destino en Designer y borre la opción No Nulo del campo para evitar que se rechacen mensajes con un valor NULL.
JMS_3026	El escritor JMS ha detectado una excepción JMS: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error JMS al escribir mensajes en el destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información. Si el mensaje de error adicional es un mensaje JMS de MQSeries referente a un valor no válido para el campo JMSTimeToLive del destino, imprimirá el valor del campo multiplicado por 1.000. Por ejemplo, si el valor JMSTimeToLive en el destino es -1, el mensaje JMS de MQSeries imprime -1.000.
JMS_3027	El escritor JMS ha encontrado un error de memoria insuficiente.
Explicación:	JVM no tiene suficiente memoria. Como resultado, la sesión PowerCenter ha fallado.
Respuesta del usuario:	Aumente la memoria para JVM. A continuación, reinicie la sesión.
JMS_3028	El escritor JMS ha detectado un error al obtener el objeto JMSReplyTo predeterminado <nombre de objeto> desde JNDI. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido obtener un valor para JMSReply desde JNDI.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3029	El escritor JMS ha detectado un error al procesar los datos para el campo <nombre de campo> en el destino <nombre de destino>. Motivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no puede procesar los datos para el campo especificado en el destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener mas información.
JMS_3030	No se han podido cargar la biblioteca jms.jar.
Explicación:	El archivo jms.jar no está disponible en el directorio <Directorio de instalación de PowerCenter>/server/bin/javaliib.

Respuesta del usuario:	Copie jms.jar en el directorio <Directorio de instalación de PowerCenter>/server/bin/javallib.
JMS_3031	El servicio de integración no puede garantizar que procesará los mensajes solamente una vez. Es posible que algunos mensajes se pierdan o dupliquen.
Explicación:	El servicio de integración no ha registrado el escritor JMS en el coordinador de memoria caché.
Respuesta del usuario:	En el caso de destinos relacionales, compruebe que la tabla de recuperación exista y que se haya configurado el privilegio de creación de tablas para el nombre de usuario de la base de datos en la conexión de la base de datos destino. En el caso de destinos de cola, compruebe que la cola de recuperación exista.
JMS_3033	El servicio de integración no ha podido grabar el estado de recuperación en la recuperación <tipo de destino de recuperación>, el destino de recuperación <nombre de destino de recuperación> y la fábrica de conexiones <nombre de fábrica de conexiones>. Motivo: <motivo del error>.
Respuesta del usuario:	Revise el motivo del error y efectúe los cambios necesarios.
JMS_3034	El campo <nombre de campo> para el destino <nombre de destino> puede proyectarse si IsDestinationNameDynamic está establecido como verdadero en las propiedades de la sesión.
Explicación:	El destino JMS está configurado para tener un nombre de destino estático. Cuando el nombre de destino es estático, el servicio de integración utiliza el nombre de destino de la conexión de aplicación. No se puede proyectar el nombre de destino en el destino JMS.
Respuesta del usuario:	Habilite IsDestinationNameDynamic en las propiedades de la sesión o quite el vínculo al destino en el destino JMS.

Mensajes JSDK

JSDK_42021	No se puede cargar la biblioteca. <nombre de biblioteca>.
Explicación:	Ha intentado ejecutar una sesión para leer mensajes desde un origen JMS o escribir mensajes en un destino JMS. O ha intentado ejecutar una sesión para leer documentos desde un origen webMethods o grabar documentos en un destino webMethods. Sin embargo, la biblioteca JVM no está configurada correctamente en el equipo en el que está alojado el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	<p>Si el servicio de integración se ejecuta en Windows, compruebe que esté configurada correctamente la ruta de acceso del archivo jvm.dll. Puede hacer esto desde la ficha Entorno en la configuración del sistema del Panel de control.</p> <p>Si el servicio de integración se ejecuta en UNIX o Linux, asegúrese de que la ruta de la biblioteca de la biblioteca JVM esté configurada correctamente.</p>

JSDK_42075	El servicio de integración está intentando restablecer la sesión, pero la API <code>resetNotification</code> no está implementada en la transformación Java <transformación>.
Explicación:	Este error se produce cuando se ejecuta Data Transformation Manager (DTM) en modo de reinicio y la asignación contiene una transformación Java que no implementa el método <code>resetNotification</code> .
Respuesta del usuario:	Implemente el método <code>resetNotification</code> en la transformación Java.

Mensajes JTX

JTX_1001	No se ha podido crear el controlador de particiones. Ha ocurrido una excepción al cargar la clase de controlador de particiones desde el código de byte: <texto de excepción>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear el controlador de particiones para la clase de transformación Java. Este error puede producirse debido a un código byte incongruente en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Utilice Designer para recompilar el código byte de la transformación Java y vuelva a ejecutar la sesión.
JTX_1002	Error al buscar la extensión de metadatos <nombre de extensión de metadatos>.
Explicación:	El repositorio almacena el código de la transformación Java en extensiones de metadatos para la transformación Java. El servicio de integración no pudo encontrar las extensiones de metadatos que corresponden al código de la transformación Java en el repositorio. Este error puede producirse debido a metadatos incongruentes en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Utilice Designer para guardar la transformación Java en el repositorio y vuelva a ejecutar la sesión. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JTX_1003	Error al recuperar metadatos para puertos de entrada/salida: <nombres de puerto>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo recuperar los metadatos para los puertos de entrada y salida de la transformación Java en el repositorio. Este error puede producirse debido a metadatos incongruentes en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Utilice Designer para guardar la transformación Java en el repositorio y vuelva a ejecutar la sesión. De lo contrario, tendrá que volver a crear el repositorio.
JTX_1005	El nombre de columnas <nombre> no es válido.
Explicación:	El servicio de integración no puede recuperar los metadatos de la transformación Java porque el nombre de columna no es válido.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
JTX_1006	El número de grupos no es válido. La transformación Java debe tener exactamente un grupo de entrada y un grupo de salida.
Explicación:	La transformación Java contiene más de un grupo de entrada o salida.

Respuesta del usuario:	Edite la transformación Java en Designer y quite los grupos sobrantes.
JTX_1008	El tipo de fila <tipo de fila> no es válido. Los tipos de fila válidos para la API setOutRowType son INSERT, DELETE y UPDATE.
Explicación:	Ha utilizado la API setOutRowType para establecer el tipo de salida para la transformación Java. El tipo de fila especificado no es válido. Los tipos de fila válidos son: INSERT, DELETE y UPDATE.
Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de fila para la API setOutRowType por un tipo válido.
JTX_1009	No se ha podido crear el controlador de particiones. El código de byte para la transformación Java no es válido.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear el controlador de particiones para la clase de transformación Java. Este error puede producirse debido a un código byte incongruente en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Utilice Designer para recompilar el código byte de la transformación Java y vuelva a ejecutar la sesión.
JTX_1010	El nombre de la transformación no puede ser nulo. Error al crear el cargador de clases.
Explicación:	Debido a que el servicio de integración no puede recuperar el nombre de transformación del repositorio, el servicio de integración no puede crear el cargador de clases para una transformación Java.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
JTX_1011	Error arrojado por la API failSession de la transformación Java. <texto del error>.
Explicación:	Ha utilizado el método failSession para arrojar un error fatal en la transformación Java.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
JTX_1013	Mensaje de error: <texto del mensaje>.
Explicación:	Ha utilizado el método logError para grabar un mensaje de error en el registro de sesión para una transformación Java.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
JTX_1014	El parámetro para la API de transformación Java <nombre de método> no puede ser NULL.
Explicación:	Ha pasado un parámetro con un valor NULL a un método API en una transformación Java. Sin embargo, los parámetro para APIs en una transformación Java no pueden ser NULL.
Respuesta del usuario:	Modifique el código de la transformación Java para que pase un parámetro no NULL al método API.
JTX_1015	Excepción arrojada desde la transformación Java: <texto de excepción>.
Explicación:	El código de una transformación Java ha arrojado un error. Este mensaje aparece cuando el código arroja una SDKException.

Respuesta del usuario:	Ninguno.
JTX_1016	No se puede utilizar la API <nombre de método> de la transformación Java cuando la propiedad de la transformación <nombre> no está seleccionada.
Explicación:	Ha utilizado el método API especificado en una transformación Java activa. Sin embargo, no ha seleccionado la propiedad de la transformación. Debe seleccionar la propiedad de transformación para utilizar el método API en la transformación Java activa.
Respuesta del usuario:	Utilice el método API después de seleccionar la propiedad de transformación apropiada.
JTX_1017	No se puede llamar a la API <nombre de método> invocable en una transformación Java pasiva.
Explicación:	Ha utilizado el método API en una transformación Java pasiva. Sin embargo, no puede utilizar el método API especificado en una transformación pasiva.
Respuesta del usuario:	Para utilizar el método API, cree una transformación Java activa.
JTX_1018	Error al establecer el valor predeterminado para el puerto <nombre de puerto>. Error: <error>.
Explicación:	Se produjo un error inesperado en tiempo de ejecución cuando la transformación Java intentaba inicializar las variables de entrada y de salida de la transformación Java con los valores predeterminados especificados para los puertos de entrada y salida de la transformación Java.
Respuesta del usuario:	Ninguno. Este error es un error inesperado que se produce en tiempo de ejecución. Si se especifica un valor predeterminado incorrecto para cualquier campo de transformación, ese error se detecta durante la validación de la asignación o de la transformación.
JTX_1101	Error al crear la instancia JExpression.
Explicación:	La llamada a defineJExpression ha fallado en el código Java para la transformación.
Respuesta del usuario:	Compruebe en Designer que la expresión sea válida y vuelva a ejecutar la sesión.
JTX_1102	El tipo de fila <tipo de fila> especificado no es válido. Los tipos de fila válidos son: INSERT, DELETE y UPDATE.
Explicación:	Ha utilizado un tipo de fila no válido en una expresión Java. Los tipos de fila válidos son: INSERT, DELETE y UPDATE.
Respuesta del usuario:	Utilice un tipo de fila válido.
JTX_1103	Resultado NULL.
Explicación:	En una transformación Java, ha utilizado una expresión que ha devuelto un valor NULL. No se pueden devolver valores NULL desde una expresión Java.
Respuesta del usuario:	Modifique la expresión en Designer de modo que devuelva un valor no NULL.

JTX_1104	El tipo de datos del resultado es <tipo>. Esta llamada API no es válida.
Explicación:	Ha pasado un tipo de datos no válido para un método API en una expresión Java.
Respuesta del usuario:	Modifique la llamada al método API para pasar un tipo de datos válido o utilice el método API correcto.
JTX_1105	El tipo de datos del resultado no es válido.
Explicación:	La expresión Java ha devuelto un tipo de datos que no es válido. Los tipos de dato válidos son Integer, Double, String y Byte[].
Respuesta del usuario:	Modifique la expresión Java para devolver un tipo de dato válido.
JTX_1106	El objeto de la sesión es NULL.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido obtener el objeto de sesión desde el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
JTX_1107	El tipo de datos del argumento de la expresión no es válido.
Explicación:	En una transformación Java, ha pasado un tipo de datos que no es válido para una expresión. El argumento de la expresión es de un tipo distinto al que ha pasado a la expresión.
Respuesta del usuario:	Pase el tipo de datos correcto a la expresión.
JTX_1108	El parámetro de la cadena de la expresión de la API <nombre de método> invocable no puede ser nulo.
Explicación:	Ha pasado un valor NULL para el parámetro de cadena de un método API en una expresión Java. El parámetro de cadena no puede tener un valor NULL.
Respuesta del usuario:	Modifique la llamada al método API de la expresión Java para que pase un valor no NULL al parámetro de cadena.
JTX_1109	Se han pasado muy pocos parámetros a la expresión <nombre de la expresión>. Esperado: <número> parámetros. Pasado: <número> parámetros.
Explicación:	En una transformación Java, no ha pasado el número de parámetros requerido a una expresión.
Respuesta del usuario:	Edite el código Java de la transformación y pase el número correcto de parámetros a la expresión.
JTX_1110	Se han pasado demasiados parámetros a la expresión <nombre de la expresión>. Los parámetros extra no se tienen en cuenta.
Explicación:	En una expresión de una transformación Java, ha pasado más parámetros de los que requiere la expresión. El servicio de integración ha omitido los parámetros adicionales.
Respuesta del usuario:	Ninguno. Si no desea que el servicio de integración omita los parámetros extra, vuelva a definir la expresión Java.
JTX_1111	El parámetro de la API JExpression <nombre de método> no puede ser nulo.
Explicación:	En un método API de una expresión Java, ha pasado un valor NULL a un parámetro. No se pueden pasar valores NULL para parámetros de método API de expresión Java.

Respuesta del usuario:	Pase un valor no NULL al parámetro del método API de la expresión Java.
JTX_1114	Error al cargar la clase <nombre de clase>: <texto del error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cargar la clase de transformación Java o una clase interior en una transformación Java. Este error puede producirse si el repositorio contiene datos inconsistentes para el código byte o si el repositorio no contiene el código byte actualizado para la transformación.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el texto de error del mensaje y vuelva a ejecutar la sesión. Quizá tenga que volver a compilar el código Java de la transformación en Designer.
JTX_1115	Ha ocurrido una excepción durante la inicialización del objeto JExpression: <nombre>.
Explicación:	Fallo al inicializar un objeto JExpression.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la expresión definida sea válida y vuelva a ejecutar la sesión.
JTX_1117	Datos truncados para el campo <nombre de puerto>.
Explicación:	La precisión de los datos asignados a un puerto binario o de salida de cadena en una transformación Java es mayor que la precisión configurada para el puerto. Como resultado, la transformación Java ha truncado los datos para el puerto. Este aviso puede producirse para datos asignados a un puerto de salida.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la precisión del puerto sea igual o mayor que la precisión de los datos asignados al puerto.
JTX_60000	No se puede validar la transformación Java. No se pueden recuperar las extensiones de metadatos desde el repositorio.
Explicación:	Designer o el servicio de integración ha detectado un error interno al recuperar las extensiones de metadatos para la transformación Java.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JTX_60001	No se puede validar la transformación Java. No se pueden recuperar los fragmentos de código Java desde el repositorio.
Explicación:	Designer o el servicio de integración ha detectado un error interno al recuperar del repositorio los snippets de código Java para la transformación Java.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JTX_60002	No se puede validar la transformación Java. No se puede recuperar el código byte desde el repositorio.
Explicación:	Designer o el servicio de integración ha detectado un error interno al recuperar del repositorio el código byte para la transformación.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JTX_60003	No se puede validar la transformación Java. No se puede recuperar el valor CRC desde el repositorio.
Explicación:	Designer o el servicio de integración ha detectado un error interno al recuperar del repositorio el valor CRC para la transformación. Designer o el servicio de integración comparan el valor CRC actual para el código byte con el valor CRC almacenado en el repositorio a fin de comprobar el código byte para la transformación.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JTX_60004	El código byte para la transformación no se encuentra en el repositorio. La transformación Java no es válida.
Explicación:	El código byte para la transformación no se encuentra en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compile el código Java para la transformación y valide la transformación o la asignación.
JTX_60005	El código byte en el repositorio no es válido. La transformación Java no es válida.
Explicación:	El valor CRC para el código byte recuperado desde el repositorio no coincide con el valor CRC almacenado en el repositorio. Como resultado, la transformación no es válida.
Respuesta del usuario:	Compile el código Java para la transformación y valide la transformación o la asignación.
JTX_60007	No se puede recuperar la clase de objeto para <nombre de clase>.
Explicación:	Java Runtime Environment no puede recuperar la clase de objeto para el nombre de clase en el código de byte. Este error puede producirse cuando el archivo pmjtx.jar que se encuentra en el directorio server/bin/javaliib contiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JTX_60008	No se encuentra el método <nombre de método> en la clase <nombre de clase>.
Explicación:	Java Runtime Environment no encuentra el método Java en el código byte para la transformación. Este error puede producirse cuando el archivo pmjtx.jar que se encuentra en el directorio server/bin/javaliib contiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
JTX_60009	No se puede crear un objeto para la clase <nombre de clase>.
Explicación:	Java Runtime Environment no ha podido crear un objeto para una clase de transformación Java. Este error puede producirse cuando no hay suficiente memoria disponible para JRE cuando ejecuta el código byte para un transformación Java.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que haya suficiente memoria disponible y vuelva a ejecutar la sesión.
JTX_60010	No se puede crear la referencia global a la clase <nombre de clase>.
Explicación:	Java Runtime Environment no ha podido crear una referencia global a una clase de transformación Java. Este error puede producirse cuando no hay suficiente memoria disponible para JRE cuando ejecuta el código byte para un transformación Java.

Respuesta del usuario: Asegúrese de que haya suficiente memoria disponible y vuelva a ejecutar la sesión.

JTX_60011 No se puede usar la API getLong: el tipo de datos resultante no es Hora o Fecha.

Explicación: Una expresión Java creada con la interfaz avanzada utiliza la API getLong para obtener el resultado de una expresión que no devuelve un valor Fecha u Hora. Solamente se puede usar getLong para obtener el resultado de una expresión con un valor de retorno Fecha u Hora.

Respuesta del usuario: Utilice la API getInt o getDouble con la expresión.

JTX_60012 El tipo de datos del argumento x <número> no es válido.

Explicación: El tipo de datos del argumento pasado a una expresión Java no es válido.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JTX_60013 No se puede validar la transformación Java. No se puede recuperar la ruta de clase desde el repositorio.

Explicación: Ni Designer ni el servicio de integración han podido recuperar el valor de la ruta de clase para la transformación Java desde el repositorio. Este error puede producirse debido a datos incongruentes en el repositorio.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

JTX_60014 No se puede validar la transformación Java. No se puede recuperar el modo de precisión desde el repositorio.

Explicación: Ni Designer ni el servicio de integración han podido recuperar el valor del modo de precisión para la transformación Java desde el repositorio. Este error puede producirse debido a datos incongruentes en el repositorio.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

CAPÍTULO 12

Códigos de mensaje L

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes LB, 216](#)
- [Mensajes LDAP, 217](#)
- [Mensajes LDBG, 221](#)
- [Mensajes LGS, 223](#)
- [Mensajes LIC, 226](#)
- [Mensajes LM, 231](#)
- [Mensajes LMTGT, 247](#)
- [Mensajes de Lotus Notes, 249](#)

Mensajes LB

LB_47007	Un usuario ha cancelado la tarea <nombre de tarea>.
Explicación:	La tarea de la sesión o comando falló porque se detuvo.
Respuesta del usuario:	Reinicie la tarea.
LB_47008	La tarea presentada <nombre de tarea> se ha cancelado porque ningún nodo disponible tiene los recursos necesarios para la tarea.
Explicación:	La tarea de sesión o de comando se ha cancelado porque ningún nodo disponible tiene los recursos necesarios para la tarea.
Respuesta del usuario:	Compruebe que al menos un nodo tenga los recursos necesarios para ejecutar la tarea. Compruebe que los nodos que tienen los recursos necesarios estén funcionando y disponibles.
LB_47010	El servicio de integración no ha podido cargar la biblioteca de recursos externos debido al error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de PowerCenter ha configurado PowerCenter para trabajar con un gestor de recursos de un tercero. El servicio de integración no puede cargar la biblioteca del gestor de recursos.

Respuesta del usuario:	<p>Compruebe lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La biblioteca del gestor de recursos de un tercero existe en la ubicación especificada en PATH. • La cuenta de usuario autorizada para iniciar Informatica ha leído y ejecutado permisos en el archivo de biblioteca. • El archivo de biblioteca no está corrupto.
LB_47011	El servicio de integración no ha podido recuperar la interfaz del gestor de recursos externos debido al error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de PowerCenter ha configurado PowerCenter para trabajar con un gestor de recursos de un tercero. El servicio de integración no puede acceder a la interfaz del gestor de recursos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente del gestor de recursos de un tercero.
LB_47012	La interfaz del gestor de recursos externos no ha podido inicializarse debido al error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de PowerCenter ha configurado PowerCenter para trabajar con un gestor de recursos de un tercero y el gestor de recursos no ha podido inicializarse.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente del gestor de recursos de un tercero.
LB_47047	El compensador de carga no ha podido desconectar el nodo <nombre de nodo>.
Explicación:	Error interno. El compensador de carga no ha podido desconectar el nodo porque todavía hay tareas reservadas o iniciadas en el nodo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LB_47050	Se ha recibido un aviso final para una solicitud a un nodo no válido <nombre de nodo> con el código de evento <código>.
Explicación:	Error interno. El equilibrador de carga ha recibido una solicitud desde un nodo que está apagado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Mensajes LDAP

LDAPRDR_1000	No se ha podido encontrar la clave de licencia de PowerExchange para LDAP.
Explicación:	No se ha encontrado una clave de licencia válida de PowerExchange para LDAP.
Respuesta del usuario:	Añada una clave de licencia válida a través de la herramienta Administrator.

LDAPRDR_2037	Para el servidor del directorio LDAP, no se encuentra o el atributo supportedControl no está accesible en Root DSE.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el atributo supportedControl en Root DSE está configurado y está accesible.
LDAPRDR_2046	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido leer la información de registro de cambios desde el archivo <CDC file name>.
Explicación:	El usuario asociado con la conexión no tiene permiso de lectura en el archivo de captura de datos de cambio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario asociado con la conexión tiene permiso de lectura en el archivo de captura de datos de cambio.
LDAPRDR_2047	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido escribir la información de registro de cambios en el archivo <CDC file name>.
Explicación:	El usuario asociado con la conexión no tiene permiso de escritura en el archivo de captura de datos de cambio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario asociado con la conexión tiene permiso de escritura en el archivo de captura de datos de cambio.
LDAPRDR_2048	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido recuperar la respuesta para el control de la solicitud de clasificación desde el contexto. Motivo: <reason>
Explicación:	El servidor del directorio LDAP no está configurado para el control de la respuesta de clasificación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor del directorio LDAP se ha configurado para el control de la respuesta de clasificación.
LDAPRDR_2049	El servicio de integración de PowerCenter no pudo recuperar la respuesta para PagedResultControl desde el contexto.
Explicación:	El servidor del directorio LDAP no está configurado para PagedResultResponseControl.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor del directorio LDAP se ha configurado para PagedResultResponseControl.
LDAPRDR_2050	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido recuperar los detalles de modificación para la entrada del registro de cambios <entry_name> debido a la falta de valores para uno de los atributos necesarios.
Explicación:	Los valores para los atributos changeNumber, changeType o targetDn no se encuentran o no son accesibles.
Respuesta del usuario:	Compruebe que existen los atributos changeNumber, changeType o targetDn, y que el usuario asociado con la conexión tiene permiso de lectura en los atributos para cada cambio registrado en el registro de cambios DN.
LDAPRDR_2051	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido recuperar la entrada para dn=<attribute value> desde el servidor del directorio LDAP.
Explicación:	Se ha cambiado el nombre o se ha eliminado el DN del servidor del directorio LDAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la sesión está configurada para el servidor del directorio LDAP necesario y que la entrada DN está en el servidor.

LDAPRDR_2052	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido expandir la variable para obtener la ubicación del archivo de captura de datos de cambio. Motivo: <reason>
Explicación:	La propiedad \$PMRootDir no está configurada para el servicio de integración de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la propiedad \$PMRootDir está configurada para el servicio de integración de PowerCenter. -o-
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LDAPRDR_2053	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido propagar el cambio modrdn en dn=<attribute value>.
Explicación:	El dn del atributo de origen no está vinculado al dn del atributo de destino.
Respuesta del usuario:	Vincule dn del atributo de origen al dn del atributo de destino.
LDAPRDR_2056	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido crear el control de clasificación.
Explicación:	El servidor del directorio LDAP no está configurado para el control de clasificación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor del directorio LDAP se ha configurado para el control de clasificación.
LDAPRDR_2058	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido crear el directorio en el que se va a crear el archivo de captura de datos de cambio.
Explicación:	El usuario asociado con la conexión no tiene permiso para crear un directorio en la ubicación especificada.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario asociado con la conexión tiene permiso para crear un directorio en la ubicación especificada.
LDAPRDR_2059	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido recuperar el atributo newRdn para el antiguo targetDn <attribute value> desde el servidor del directorio LDAP.
Explicación:	El valor para el atributo de newRdn del modrdn chagneType no se encuentra o no está accesible.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se encuentra el valor para el atributo newRdn, y que el usuario asociado con la conexión tiene permiso de lectura en el DN de registro de cambios para leer el atributo de cada modrdn changeType registrado.
LDAPRDR_2062	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido encontrar las entradas de registro de cambios de DN <change log DN name>.
Explicación:	El registro de cambio no está habilitado en el servidor del directorio LDAP. -o- El usuario asociado con la conexión no tiene permiso de acceso en el registro de cambios.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el registro de cambios está habilitado en el servidor del directorio y que está accesible.

LDAPRDR_2072	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido realizar una comprobación inicial para la transferencia de datos de captura de datos de cambio. Motivo: <reason>
Explicación:	El registro de cambios se ha modificado o eliminado del servidor del directorio LDAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el registro de cambios no se ha modificado o eliminado. Modifique el archivo de captura de datos de cambios para actualizar el número de cambios a -1. -o-
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LDAPRDR_2076	Se ha producido un error al expandir la variable para obtener la expresión de filtro de búsqueda. Motivo: <reason>
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LDAPRDR_2078	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido procesar la entrada de referencia <entry DN name> debido a un error en la autenticación del usuario en el servidor del directorio referenciado.
Explicación:	Las credenciales especificadas no son válidas y no pueden resolver las entradas de referencia en el servidor del directorio.
Respuesta del usuario:	Cree un usuario en el servidor del directorio referenciado con el mismo nombre y contraseña. -o- Especifique las credenciales que funcionan tanto en los servidores del directorio como en las entradas de referencia resueltas.
LDAPWRT_1000	No se ha podido encontrar la clave de licencia de PowerExchange para LDAP.
Explicación:	No se ha encontrado una clave de licencia válida de PowerExchange para LDAP.
Respuesta del usuario:	Añada una clave de licencia válida a través de la herramienta Administrator.
LDAPWRT_3031	No se ha podido <operation type> la entrada de <entry DN name>.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido insertar o actualizar la entrada en el servidor del directorio LDAP debido a una infracción del esquema LDAP o de las reglas de clase de objeto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la entrada que se va a insertar o actualizar en el directorio LDAP se ajusta al esquema LDAP o a las reglas de clase de objeto.
LDAPWRT_3032	No se ha podido insertar la entrada <entry DN name> porque ya se encuentra en el servidor del directorio LDAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la entrada que se va a insertar no se encuentra en el servidor del directorio LDAP.

LDAPWRT_3037	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido eliminar la entrada <entry DN name> porque no se encuentra en el servidor del directorio LDAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la entrada que se va a eliminar se encuentra en el servidor del directorio LDAP.
LDAPWRT_3043	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido actualizar la entrada <entry DN name> como el valor de atributo para actualizarse que se utiliza en RDN.
Explicación:	El RDN de la entrada utiliza el valor de atributo que se va a modificar en el servidor del directorio LDAP.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que el RDN de la entrada no utiliza el valor de atributo que se va a modificar en el servidor del directorio LDAP.</p> <p>-o-</p> <p>En las propiedades de sesión de destino, seleccione la opción para eliminar el antiguo RDN cuando el valor de atributo utilizado en el RDN se actualice.</p>
LDAPWRT_3052	No se ha podido <operation type> el atributo <attribute name> de la entrada <entry DN name>.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido insertar o actualizar el valor del atributo de la entrada del servidor del directorio LDAP debido a una infracción del esquema LDAP o de las reglas de la clase de objeto.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que el valor de atributo que se va a insertar o actualizar se ajusta al esquema LDAP o a las reglas de la clase de objeto.</p> <p>-o-</p>
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido eliminar el valor de atributo de la entrada porque no se encuentra.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor de atributo que se va a eliminar se encuentra en la entrada del servidor del directorio LDAP.

Mensajes LDBG

LDBG_8316	Error. El servidor DTM ha agotado los bloques de datos de grupo de búferes para el punto de partición <nombre de punto de partición>, donde <nombre de transformación> es el nombre de la transformación.
Explicación:	Durante una sesión de confirmación definida por el usuario, el administrador de transformación de datos ha agotado los bloques de datos de grupos de búferes, lo que ha causado el fallo de la sesión.
Respuesta del usuario:	<p>En las propiedades de la sesión, aumente el tamaño de los bloques de búferes DTM.</p> <p>Modifique la expresión Transaction Control o el código del procedimiento de transformación Custom de modo que la transformación emita confirmaciones más frecuentemente.</p>

LDBG_21035	Error de bloqueo de escritura en bloque de datos. desplazamiento <valor de desplazamiento>, motivo [no queda espacio libre en el dispositivo].
Explicación:	El servicio de integración no ha podido grabar datos en el disco porque no hay suficiente espacio.
Respuesta del usuario:	Aumente la cantidad de espacio libre en el disco de sistema del servicio de integración. Compruebe que el sistema operativo no limite la cantidad de espacio en disco para el usuario que inicia el servicio de integración.
Explicación:	Este mensaje sigue a CMN_1107. El servicio de integración no ha podido escribir en un índice de unión o archivo de memoria caché de datos porque no hay suficiente espacio en disco.
Respuesta del usuario:	Aumente los tamaños del índice de unión y de la memoria caché de datos. Si es posible, aumente los tamaños del índice y de la memoria caché de datos para que puedan contener todos los datos.
LDBG_21149	ERROR durante la determinación del orden de truncamiento de tabla: no se pudieron crear las dependencias de carga de restricciones para el destino.
Explicación:	Está intentando truncar tablas de destino, pero el servicio de integración no puede determinar las dependencias entre las tablas de destino, posiblemente debido a errores como relaciones de clave circulares.
Respuesta del usuario:	Compruebe la validez de las dependencias entre tablas de destino.
LDBG_21178	ERROR: Restricción autorreferencial en destino.
Explicación:	Ha establecido la sesión para una carga basada en restricciones, pero el servicio de integración no puede determinar las dependencias entre las tablas de destino, posiblemente debido a errores como relaciones de clave circulares.
Respuesta del usuario:	Compruebe la validez de las dependencias entre tablas de destino.
LDBG_21409	Aviso de destino <nombre de destino>: La tabla de claves principales para la clave externa <puerto de clave externa> no procede del mismo origen activo o generador de transacciones. Esta restricción no se aplicará. Por consiguiente, es posible que la sesión se interrumpa debido a un bloqueo.
Explicación:	La asignación escribe en tablas de destino que tienen un relación de clave principal y clave externa, pero los destinos reciben datos desde distintos generadores de transacciones, como una transformación Transaction Control u orígenes activos. El servicio de integración no puede aplicar la relación entre clave principal y clave externa. La sesión podría colgarse en función de los datos de origen.
Respuesta del usuario:	Si se cuelga la sesión, diseñe la asignación para que aplique la carga basada en restricciones. También puede quitar la relación entre clave principal y clave externa de los destinos en la base de datos de destinos.
LDBG_21511	TE: error fatal de transformación.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error fatal de fila, por lo que la sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error adicionales para obtener más información.

LDBG_21604	Error de bloqueo de lectura de bloque de datos, desplazamiento <número>, motivo: <motivo>.
Explicación:	Error al intentar leer desde la memoria caché de la unión.
Respuesta del usuario:	Trunque los destinos y vuelva a ejecutar la sesión.
LDBG_21605	No se pueden abrir los archivos del directorio <nombre de directorio>.
Explicación:	No se pueden abrir los archivos del directorio de la memoria caché de la unión.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos del sistema de archivos y el espacio libre en el directorio de la memoria caché.
LDBG_21633	En la memoria caché de búsqueda dinámica para <transformación Lookup>, una fila de entrada tiene un valor NULL en los campos de condiciones. Esta fila no se usará para la actualización de la memoria caché de búsqueda.
Explicación:	La transformación Lookup de la asignación utiliza una memoria caché de búsqueda dinámica y la fila origen contiene un valor nulo en una columna utilizada en la condición de búsqueda.
Respuesta del usuario:	Ninguno. Cuando la fila existe en la memoria caché de búsqueda, el servicio de integración no actualiza la fila en la memoria caché ni en la tabla de destino.
LDBG_21668	Error: La licencia del servicio de integración no permite el uso simultáneo de más de una licencia de base de datos.
Explicación:	La configuración del servicio de integración contiene más de una licencia de base de datos.
Respuesta del usuario:	La licencia de Informatica no le permite usar más de una licencia de base de datos simultáneamente. Configure el servicio de integración con una sola licencia de base de datos.

Mensajes LGS

LGS_10006	Se ha omitido el archivo <nombre de archivo> durante la depuración automática.
Explicación:	Se ha alcanzado el límite diario o límite de tamaño para archivos de eventos de registro y el administrador de registro ha depurado los archivos de eventos de registro. Sin embargo, el administrador de registro no ha eliminado el archivo porque estaba en uso o se ha modificado recientemente.
Respuesta del usuario:	Ninguno. El administrador de registro eliminará el archivo en la próxima depuración de registros si el archivo no está en uso ni ha sido modificado recientemente.
LGS_10010	No se han eliminado todos los archivos del directorio: <nombre de directorio>.
Explicación:	El administrador de registro ha intentado depurar los archivos de eventos de registro del directorio. Sin embargo, algunos de los archivos de eventos de registro han sido modificados recientemente por el administrador de registro, o éste todavía los está utilizando.
Respuesta del usuario:	Ninguno. El administrador de registro eliminará el archivo en la próxima depuración de registros si el archivo no está en uso ni ha sido modificado recientemente.

LGS_10013	Se ha recibido un número no válido de eventos de registro.
Explicación:	El administrador de registro ha intentado recuperar eventos de registro, pero el número de eventos no es válido. Este error se puede producir cuando se usa <i>infacmd</i> para recuperar eventos de registro, pero se introduce un número de eventos no válido. Por ejemplo, se introduce 0 como número de eventos de registro que recuperar.
Respuesta del usuario:	Introduzca un número válido de eventos de registro que recuperar.
LGS_10016	Fallo al cerrar el flujo de fusión de archivos debido al siguiente error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de registro no ha podido cerrar múltiples flujos de archivo en el mismo archivo de eventos de registro. Este error se puede producir porque los permisos del archivo de eventos de registro se han modificado después de que el administrador de registro comenzara a escribir o porque el archivo se ha quitado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y asegúrese de que la cuenta de usuario que ejecuta Informatica Services tenga permisos de lectura y escritura para el archivo.
LGS_10017	Error al crear el directorio <nombre de directorio>.
Explicación:	El administrador de registro no ha podido crear el directorio en la ubicación compartida para los archivos de eventos de registro. Este error puede producirse porque el administrador de registro no tiene suficientes permisos de acceso en la ubicación del directorio compartido para los archivos de eventos de registro.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la cuenta de usuario que ejecuta Informatica Services tenga permisos de lectura y escritura en la ubicación del directorio compartido.
LGS_10019	Fallo al abrir el flujo de archivos <nombre de archivo> debido al siguiente error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de registro no ha podido abrir el archivo de eventos de registro para leer o escribir. Este error se puede producir cuando los permisos del archivo de eventos de registro o el directorio de eventos de registro se han modificado después de que el administrador de registro comenzara a leer o escribir o porque el archivo se ha quitado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y asegúrese de que la cuenta de usuario que ejecuta Informatica Services tenga permisos de lectura y escritura para el archivo.
LGS_10021	Fallo al leer el evento de registro del flujo de archivos <nombre de archivo> debido al siguiente error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de registro ha intentado recuperar eventos de registro del archivo de eventos de registro. Sin embargo, el archivo de eventos de registro contiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje.
LGS_10024	Fallo de solicitud de registro debido al siguiente error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de registro ha intentado recuperar eventos de registro desde la ubicación del directorio compartido, pero la recuperación ha fallado debido a un error.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y visualice nuevamente los eventos de registro.

LGS_10026	La configuración del servicio de registro echa en falta el valor del directorio del servicio de registro para el nodo <nombre de nodo>.
Explicación:	El administrador de registro no ha podido escribir en la ruta del directorio compartido para los archivos de eventos de registro porque la configuración de dominio no dispone de la ubicación del directorio.
Respuesta del usuario:	Configure un directorio para los archivos de eventos de registro.
LGS_10028	El archivo de índice <nombre de archivo> está corrupto.
Explicación:	El administrador de registros utiliza un archivo de índice en cada directorio de archivo de registro para proporcionar un acceso rápido a los archivos de datos de eventos de registro. El administrador de registro no ha podido leer el archivo de índice ni escribir en él. Este error puede ocurrir cuando los permisos para un archivo de índice se modifican o porque el archivo se ha eliminado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y vea los eventos de registro, exporte eventos de registro o purgue eventos de registro de nuevo. Asegúrese de que la cuenta de usuario que ejecuta los servicios de Informática tenga permisos de lectura y escritura en el archivo.
LGS_10034	Fallo de solicitud de registro debido al siguiente error <texto de error>. Fallo al deshacer los cambios debido al siguiente error <texto de error>.
Explicación:	El administrador de registro ha escrito en los archivos de eventos de registro. Sin embargo, el proceso se ha interrumpido debido a un error y el administrador de registro no ha podido deshacer los cambios efectuados en el archivo de eventos de registro. Este error puede suceder si el administrador de registro escribe en una ubicación de directorio compartido que deja de estar disponible durante el proceso de escritura.
Respuesta del usuario:	Corrija los errores indicados en el mensaje y asegúrese de que esté disponible la ubicación del directorio.
LGS_10035	El archivo de índice de marca de tiempo <nombre de archivo> está corrupto.
Explicación:	El administrador de registro utiliza el archivo de índice de marca de tiempo para acceder a los archivos de eventos de registro de un directorio. Sin embargo, el archivo de índice de marca de tiempo contiene datos inconsistentes y el administrador de registro no puede acceder a los archivos de eventos de registro del directorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
LGS_10052	El administrador de registro no tiene ningún registro del proceso de sesión o de flujo de trabajo solicitado.
Explicación:	El administrador de registro no tiene ninguna información sobre el proceso de sesión o de flujo de trabajo. El nombre no es válido, el proceso no es el más reciente o se ha depurado la tabla de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Si utiliza <i>infacmd</i> , compruebe que el nombre del flujo de trabajo o de la sesión sea válido. Si está intentando obtener el registro de sesión o de flujo de trabajo en el supervisor de flujo de trabajo, seleccione el último proceso de sesión o de flujo de trabajo.
LGS_10060	La operación de búsqueda de registros no acepta como entradas el ID de proceso ni el nombre de instancia de proceso.
Explicación:	Ha especificado tanto el ID de proceso como el nombre de instancia de proceso.

Respuesta del
usuario:

Utilice la opción -RunInstance o -RunId, pero no ambas.

Mensajes LIC

LIC_10000

El administrador de servicios no está inicializado todavía.

Explicación:

El contenedor de servlets Tomcat no ha inicializado el administrador de servicios.

Respuesta del
usuario:

El administrador de servicios todavía está inicializándose. Si el administrador de servicios no se ha inicializado en cinco minutos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

LIC_10004

El administrador de servicios está inhabilitado y no puede aceptar solicitudes de licencia.

Explicación:

El administrador de servicios en la puerta de enlace maestra ha experimentado un problema y se ha deshabilitado a sí mismo.

Respuesta del
usuario:

Espere a que se elija una nueva puerta de enlace maestra. La nueva puerta de enlace maestra habilitará su administrador de servicios. Si no aparece una nueva puerta de enlace maestra automáticamente, recicle manualmente este nodo.

LIC_10006

Se ha recibido una solicitud en la que faltaba un parámetro necesario.

Explicación:

Se ha recibido una solicitud en la que faltaba un parámetro necesario.

Respuesta del
usuario:

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

LIC_10007

Se ha recibido una solicitud con el parámetro incorrecto <tipo de objeto real> (se esperaba: <tipo de objeto esperado>).

Explicación:

Se ha recibido una solicitud con el tipo de parámetro incorrecto.

Respuesta del
usuario:

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

LIC_10010

El vector de entrada debe contener el nombre de la licencia seguido, como mínimo, por un nombre de servicio.

Explicación:

Se ha recibido una solicitud con parámetros no válidos.

Respuesta del
usuario:

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

LIC_10011

No se encuentra la licencia <número de licencia>.

Explicación:

Se ha recibido una solicitud para procesar una licencia que no se pudo encontrar.

Respuesta del
usuario:

Compruebe que la licencia esté definida en el dominio.

LIC_10013	Los siguientes servicios ya están asignados: <lista de servicios>
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para asignar a una licencia servicios que ya se han asignado a otra licencia.
Respuesta del usuario:	Anule la asignación de estos servicios antes de asignarlos a otra licencia.
LIC_10014	Los parámetros de la solicitud deben contener un nombre de licencia seguido de una clave de licencia cifrada.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con el número de parámetros incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10015	Los parámetros de solicitud deben contener nombres de licencia de origen y destino.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con un número de parámetros incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10017	<nombre de servicio> no está asignado a ninguna licencia.
Explicación:	Un servicio que intentaba iniciarse no estaba asignado a ninguna licencia.
Respuesta del usuario:	Asigne el servicio a una licencia y luego habilite o inicie el servicio.
LIC_10018	Los parámetros de la solicitud deben contener un nombre de licencia seguido de una descripción.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con el número de parámetros incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10019	Los parámetros de la solicitud deben contener un nombre de servicio válido seguido de un nombre de nodo válido.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud con el número de parámetros incorrecto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10020	No se ha podido establecer el tipo de sistema operativo para el nodo <nombre de nodo>.
Explicación:	Un servicio intentaba iniciarse en un nodo donde no se ha podido establecer la plataforma.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10025	No se puede anular la asignación de la licencia <nombre de licencia> porque los servicios <lista de servicios habilitados> están habilitados o porque no se encuentran los servicios <lista de servicios>.
Explicación:	Se ha recibido una solicitud para anular la asignación de servicios habilitados.
Respuesta del usuario:	Deshabilite los servicios antes de continuar.

Explicación:	Se ha recibido una solicitud para anular la asignación de un servicio desconocido.
Respuesta del usuario:	Compruebe los nombres de los servicios y vuelva a presentarlos.
LIC_10026	La licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> no puede iniciar el servicio <nombre de servicio>, ya que no dispone de la licencia para ejecutarse en la plataforma <nombre de plataforma>.
Explicación:	Un servicio estaba intentando iniciarse en una plataforma que no tiene licencia.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para actualizar la clave de licencia de la plataforma especificada.
LIC_10027	Fallo al agregar una clave de licencia que caducó el <fecha de caducidad>.
Explicación:	Se ha recibido un solicitud para agregar una clave de licencia que ya ha caducado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para prorrogar la clave de licencia.
LIC_10028	Fallo al agregar una clave de licencia no válida debido a: <motivo por el que la clave de licencia no es válida>.
Explicación:	Se ha recibido un solicitud para agregar una clave de licencia que no es válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la clave de licencia utilizada sea correcta.
LIC_10030	Se ha intentado utilizar la licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> para PowerCenter <versión del producto> cuando la licencia adquirida era para <versión de licencia>.
Explicación:	Se ha asignado un servicio a una licencia de una versión diferente.
Respuesta del usuario:	Asigne el servicio a una licencia para esta versión.
LIC_10033	La licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> no puede iniciar el servicio <nombre de servicio> porque la licencia ha caducado el <fecha de caducidad>.
Explicación:	Hay un servicio asignado a una licencia caducada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para prorrogar la licencia.
LIC_10034	La licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> no puede iniciar el servicio <nombre de servicio> porque la licencia no es compatible con procesos de malla.
Explicación:	Hay un servicio con malla asignado a una licencia que no es compatible con mallas.
Respuesta del usuario:	Asigne un servicio a una licencia compatible con mallas o quite la malla del servicio.
LIC_10035	La licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> no puede iniciar la instancia de repositorio <nombre de repositorio> porque la licencia no tiene un recuento de repositorio válido.
Explicación:	Hay un servicio de repositorio asignado a una licencia que no asigna servicios de repositorio.

Respuesta del usuario:	Asigne el servicio de repositorio a una licencia compatible con servicios de repositorio.
LIC_10048	Fallo al escribir registro de nuevo día de la licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> para las CPU lógicas en la plataforma <plataforma>.
Explicación:	Fallo de una solicitud de escritura en base de datos para actualizar registros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la base de datos de configuración de dominio esté ejecutándose.
LIC_10049	Fallo al escribir registro de nuevo día de la licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> para las instancias de repositorio.
Explicación:	Fallo de una solicitud de escritura en base de datos para actualizar registros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la base de datos de configuración de dominio esté ejecutándose.
LIC_10050	Fallo al escribir registro de la licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> para las <recuento real de CPU para la plataforma> CPU lógicas en la plataforma <plataforma>.
Explicación:	Fallo de una solicitud de escritura en base de datos para actualizar registros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la base de datos de configuración de dominio esté ejecutándose.
LIC_10051	Fallo al escribir registro de la licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> para las <recuento real de repositorios> instancias de repositorio.
Explicación:	Fallo de una solicitud de escritura en base de datos para actualizar registros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la base de datos de configuración de dominio esté ejecutándose.
LIC_10052	Ha habido un cambio en el servicio <nombre de servicio> que no se ha podido encontrar dentro del dominio.
Explicación:	Es posible que el servicio se haya eliminado recientemente.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10053	Ha habido un cambio en el nodo <nombre de nodo> que no se ha podido encontrar dentro del dominio.
Explicación:	Es posible que el nodo se haya eliminado recientemente.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10054	No se encuentra la licencia con el número de serie <número de serie de licencia>.
Explicación:	Es posible que la licencia se haya eliminado recientemente.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

LIC_10055	No se ha podido encontrar la licencia para el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El servicio en proceso no está asignado a ninguna licencia.
Respuesta del usuario:	Asigne el servicio a una licencia.
LIC_10056	La licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> no puede iniciar el servicio <nombre de servicio> porque la licencia no es compatible con nodos de copia de seguridad.
Explicación:	Hay un servicio asignado a una licencia incorrecta.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener la licencia adecuada.
LIC_10061	No se puede validar el uso de la licencia con un nombre de servicio no válido <nombre de servicio>.
Explicación:	Se ha solicitado una autorización de licencia para un nombre de servicio ausente o no válido.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10062	No se puede validar el uso de la licencia con un nombre de nodo no válido <nombre de nodo>.
Explicación:	Se ha solicitado una autorización de licencia para un nombre de nodo ausente o no válido.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LIC_10063	La licencia <nombre de licencia>/<número de serie de licencia> no puede iniciar el servicio <nombre de servicio> porque la licencia no es compatible con perfiles de sistema operativo.
Explicación:	Un servicio de integración que utiliza perfiles de sistema operativo está asignado a una licencia que no es compatible con perfiles de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Asigne el servicio de integración a una licencia compatible con perfiles de sistema operativo. Deshabilite el uso de perfiles de sistema operativo para el servicio de integración.
LIC_10064	No se puede iniciar el servicio <nombre de servicio> en el nodo <nombre de nodo> porque se excedería el número de CPU con licencia para la plataforma <nombre de plataforma>.
Explicación:	No se puede iniciar el servicio con el número actual de CPU con licencia.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con un agente comercial de Informatica para adquirir CPU lógicas adicionales para esta plataforma. Si desconoce quién es su agente comercial, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para presentar una solicitud de servicio.

Mensajes LM

LM_36053	El modo de servidor <modo actual del servidor> no es válido. Se utilizará el modo de servidor predeterminado <modo de servidor predeterminado>.
Explicación:	Ha modificado el modo de movimiento de datos en la herramienta del administrador.
Respuesta del usuario:	Cambie el modo de movimiento de datos a ASCII o Unicode modificando la herramienta del administrador.
LM_36072	No se puede obtener \$PMStorageDir desde la configuración.
Explicación:	Un proceso de servicio no ha podido determinar el directorio de almacenamiento utilizado para conmutación por error y recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que \$PMStorageDir esté configurado correctamente en las propiedades de proceso del servicio de integración.
LM_36129	No se puede abrir el archivo de registro <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración no puede abrir el archivo de registro nombrado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de registro exista en el directorio especificado en las propiedades de sesión o flujo de trabajo. Asimismo, compruebe que el usuario que está intentando acceder al archivo de registro tenga permisos de lectura para el archivo.
LM_36133	Fallo al leer el archivo de registro <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración ha podido abrir el archivo de registro nombrado, pero no lo puede leer. Es posible que un administrador haya eliminado el archivo de registro mientras se estaba intentando acceder al mismo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de registro exista en el directorio especificado en las propiedades de sesión o flujo de trabajo. A continuación, intente acceder al archivo otra vez.
LM_36134	La sesión se está inicializando. El archivo de registro de sesión no está disponible temporalmente.
Explicación:	Está intentando acceder a un registro de sesión mientras la sesión se está inicializando.
Respuesta del usuario:	Espere y abra el archivo cuando la sesión haya terminado de inicializarse.
LM_36136	La instancia de tarea <ID de tarea> con el flujo de trabajo <ID de flujo de trabajo> <ID de proceso> no se ha ejecutado en este servicio de integración.
Explicación:	La instancia de tarea especificada no se ha ejecutado.
Respuesta del usuario:	Revise el registro del flujo de trabajo para ver información detallada del motivo por el que no se ha ejecutado la instancia de tarea.
LM_36138	No se encuentra el nombre del registro de flujo de trabajo.
Explicación:	No ha especificado ningún nombre de registro de flujo de trabajo en las propiedades del flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de registro de flujo de trabajo en las propiedades del flujo de trabajo.

LM_36210	Fallo al obtener el nombre de instancia de worklet desde el repositorio.
Explicación:	Es posible que haya eliminado el worklet del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el worklet exista.
Explicación:	Es posible que el servidor de base de datos o el servicio de repositorio haya fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor de base de datos y el servicio de repositorio estén ejecutándose.
Explicación:	Es posible que el repositorio contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36220	El archivo de registro <nombre> no contiene datos.
Explicación:	El archivo de registro está vacío, muy probablemente porque alguien ha eliminado su contenido.
Respuesta del usuario:	Si necesita ver los datos del archivo de registro, vuelva a ejecutar la sesión o el flujo de trabajo para generar nuevamente el archivo de registro.
LM_36225	No se ha creado el archivo de registro de sesión para la instancia de sesión [ID = <número> en la carpeta [ID = <número>, flujo de trabajo [ID = <número> [ID de proceso = <número>, worklet [ID = <número> (posiblemente porque la sesión ha fallado durante la inicialización).
Explicación:	Fallo del servicio de integración al crear el archivo de registro de sesión nombrado porque la sesión ha fallado durante la inicialización.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo de registro de flujo de trabajo o sesión para averiguar por qué ha fallado la sesión.
LM_36229	La solicitud ha fallado porque la conexión estaba interrumpida o el cliente es demasiado lento procesando las respuestas, cliente <nombre>, conexión <nombre>, ID de solicitud <número>.
Explicación:	El servicio de integración ha intentado recuperar un archivo de registro de sesión o flujo de trabajo a través de una conexión de red, pero ésta estaba interrumpida o ha agotado el tiempo de espera.
Respuesta del usuario:	Compruebe la conexión de red e intente abrir nuevamente el archivo de registro.
LM_36269	Se ha efectuado una solicitud de conexión desde el cliente <cliente PowerCenter> en el host <equipo host> para la conexión al tipo de servicio <tipo de servicio>, nombre de servicio <servicio> y nombre de proceso de servicio <nodo>. Fallo de solicitud de conexión debido a que el proceso de servicio <nodo> no es el proceso de servicio previsto.
Explicación:	Una aplicación cliente ha intentado establecer una conexión con un proceso de servicio que no es el proceso de servicio maestro. Con <i>pmcmd</i> , este error se produce cuando se utilizan las opciones de nombre de host y número de puerto en lugar de las opciones <i>pmcmd -d <dominio> -sv <servicio></i> .
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nodo esté disponible y vuelva a intentar establecer la conexión. Si utiliza <i>pmcmd</i> , use las opciones <i>-d <dominio> -sv <servicio></i> .

LM_36271	Se ha efectuado una solicitud de conexión desde el cliente <cliente> en el host <nodo> para la conexión al tipo de servicio <tipo>, nombre de dominio <dominio> y nombre de proceso de servicio <nodo>. Fallo de la solicitud de conexión debido a un fallo de búsqueda del servicio.
Explicación:	El administrador de servicios no ha podido encontrar el servicio de integración en el dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración esté ejecutándose en el dominio. Utilice las opciones de <i>pmcmd</i> -d <dominio> y -sv <servicio> en lugar de las opciones de nombre de host y número de puerto.
LM_36272	Fallo al obtener información sobre la puerta de enlace desde el URI <identificador de recursos universal>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido identificar la puerta de enlace maestra.
Respuesta del usuario:	Compruebe que Informatica Services esté ejecutándose en el nodo de la puerta de enlace. Inicie Informatica Services en el nodo de la puerta de enlace.
LM_36273	Fallo al buscar el servicio en el dominio <dominio>, servicio <servicio>, proceso de servicio <nodo> desde la búsqueda del servicio de nombres utilizando el URI <identificador de recursos universal>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36274	Fallo al buscar el servicio en el dominio <dominio>, servicio <servicio>, proceso de servicio <proceso de servicio> desde la búsqueda de servicio de nombre mediante este URI <proceso de servicio> con código de fallo <código>, mensaje de fallo <texto de mensaje>.
Explicación:	El administrador de servicios no ha podido proporcionar la información de conectividad para el servicio de integración por el motivo especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el dominio y el servicio de integración estén ejecutándose. Compruebe que haya usado el identificador de recursos universal (URI) correcto.
LM_36275	Se ha efectuado una solicitud de conexión desde el cliente <cliente PowerCenter> en el host <equipo host> para la conexión al tipo de servicio <tipo de servicio>, nombre de dominio <dominio>, nombre de servicio <servicio> y nombre de proceso de servicio <nodo>. Fallo de la solicitud de conexión debido a que el servicio no está configurado para redirigir conexiones.
Explicación:	El servicio de integración está configurado para que no se redirijan las conexiones.
Respuesta del usuario:	En las propiedades del servicio de integración, establezca el indicador personalizado EnableConnectionRedirection con el valor Sí, que es el valor predeterminado.
LM_36310	Flujo de trabajo <nombre>: No se puede abrir el archivo de registro <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir el archivo de registro nombrado durante la ejecución del flujo de trabajo nombrado. El flujo de trabajo ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el directorio del archivo de registro de flujo de trabajo especificado en las propiedades del flujo de trabajo exista y que el usuario que intentaba acceder al archivo de registro tenga los permisos necesarios.

LM_36311	Flujo de trabajo <nombre>: No se ha podido expandir el nombre del archivo de registro de flujo de trabajo <nombre>.
Explicación:	El nombre del archivo de registro para el flujo de trabajo nombrado no es válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre del archivo de registro de flujo de trabajo en las propiedades del flujo de trabajo. Si ha introducido la ruta del archivo directamente o ha utilizado variables de proceso de servicio para representar la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de registro de flujo de trabajo, compruebe que la ruta del archivo sea correcta y que se hayan escrito correctamente las variables del proceso de servicio.
LM_36312	Flujo de trabajo <nombre>: La ruta del registro excede el límite de <número> caracteres: <ruta>.
Explicación:	La ruta del archivo de registro de flujo de trabajo especificada en las propiedades del flujo de trabajo es demasiado larga.
Respuesta del usuario:	Acorte la ruta del archivo para que sea igual o menor que el límite de caracteres mostrado.
LM36320	<Nombre de flujo de trabajo o de tarea>: Error de ejecución.
Explicación:	Fallo de ejecución del flujo de trabajo o la tarea.
Respuesta del usuario:	Revise otros mensajes en el registro del flujo de trabajo o de la sesión para conocer la causa del fallo, solucione el problema y vuelva a ejecutar el flujo de trabajo.
LM_36338	El flujo de trabajo <nombre> no ha podido iniciar la ejecución de este flujo de trabajo porque el proceso actual de este servicio de integración todavía no se ha completado.
Explicación:	Es posible que esté ejecutando el flujo de trabajo especificado.
Respuesta del usuario:	Espere a que termine el flujo de trabajo para reiniciarlo.
Explicación:	Es posible que haya intentado reiniciar un flujo de trabajo que está suspendido pero no detenido.
Respuesta del usuario:	Para reiniciar un flujo de trabajo suspendido, elija reanudar para completar el flujo de trabajo.
Explicación:	Ha efectuado un cambio en un flujo de trabajo que está configurado para ejecutarse continuamente.
Respuesta del usuario:	Detenga o anule la programación del flujo de trabajo, guarde el flujo de trabajo y luego reinicie o re programe el flujo de trabajo.
LM_36348	<Nombre de flujo de trabajo, worklet o instancia de sesión>: No se encuentra el archivo de parámetros <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración no puede localizar el archivo de parámetros para el flujo de trabajo, worklet o sesión nombrados.
Respuesta del usuario:	Compruebe las propiedades del flujo de trabajo o sesión para asegurarse de que el archivo de parámetros nombrado exista en el directorio especificado. Asimismo, compruebe que el usuario que está accediendo al archivo tenga los permisos necesarios.
LM_36349	<Nombre de flujo de trabajo o worklet>: No se puede crear el administrador de variables.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36350	Error al unir la variable predefinida <nombre>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36351	<Nombre de flujo de trabajo>: Error al persistir los valores de variable.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido escribir el valor de variable persistente en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36362	Flujo de trabajo <nombre>: El recuento de registro de flujo de trabajo en el repositorio es negativo <número>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36363	Flujo de trabajo <nombre>: No se puede cambiar el nombre del archivo de registro de flujo de trabajo <nombre de archivo> a <nombre de archivo>.
Explicación:	Ha guardado los registros de flujo de trabajo para el flujo de trabajo nombrado por número de procesos. El servicio de integración ha detectado un error al intentar cambiar el nombre de un archivo de registro existente. Es posible que no haya espacio libre en el disco en el que se encuentran los archivos de registro.
Respuesta del usuario:	Compruebe el disco y el directorio donde se encuentra el archivo de registro. Asegúrese de que no se haya agotado el espacio del disco.
LM_36364	Flujo de trabajo <nombre>: Fallo al incrementar el número del archivo de registro en el repositorio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36366	<Nombre de worklet>: Error al establecer el valor pasado para la variable <nombre>.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido pasar el valor inicial de la variable nombrada al worklet nombrado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36367	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>: El correo electrónico de suspensión tiene un nombre de usuario vacío.
Explicación:	Ha configurado el flujo de trabajo para enviar un correo electrónico de suspensión, pero la dirección de correo electrónico para la suspensión está ausente.

Respuesta del usuario:	Introduzca una dirección de correo electrónico en el campo Nombre de usuario de correo electrónico para la tarea de correo electrónico de suspensión.
LM_36368	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>: No se pudo enviar el correo electrónico de suspensión.
Explicación:	Ha configurado el flujo de trabajo para enviar un correo electrónico de suspensión, pero el servicio de integración no ha podido enviarlo. Esto puede suceder si no se ha especificado un perfil de correo electrónico en el equipo en el que está alojado el servicio de integración o si el equipo no tiene ningún cliente de correo electrónico.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya especificado un perfil de correo electrónico en el equipo en el que está alojado el servicio de integración y que el equipo tenga el cliente de correo electrónico correcto.
LM_36369	<Instancia de tarea de sesión> <ruta de instancia de tarea> Se ha detectado una instancia de tarea <nombre de instancia de tarea> de un tipo desconocido.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un tipo de tarea que no puede reconocer porque la versión del servicio de integración y la del repositorio son inconsistentes. Ha actualizado el repositorio pero no el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Actualice el servicio de integración.
LM_36381	<Nombre de worklet>: Error al establecer el valor pasado para la variable <nombre>. No se puede encontrar una variable definida por el usuario con este nombre.
Explicación:	El servicio de integración ha intentado anular el valor inicial de la variable nombrada en el worklet nombrado, pero no ha podido localizar la variable del worklet nombrado.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de haber definido la variable nombrada en el worklet.
LM_36382	<Nombre de worklet>: Error al establecer el valor pasado para la variable <nombre>. La variable <nombre> no puede encontrarse en el <nombre de flujo de trabajo o worklet> primario.
Explicación:	El servicio de integración ha intentado anular el valor inicial de la variable nombrada en el worklet nombrado. No ha podido hacerlo porque no ha podido localizar la variable de flujo de trabajo o worklet primario.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de haber definido la variable nombrada en el flujo de trabajo o worklet primario.
LM_36383	Error al expandir el parámetro de variable.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
LM_36385	Flujo de trabajo <nombre>: No se ha podido adquirir el bloqueo de ejecución para el flujo de trabajo <nombre>.
Explicación:	Ha iniciado el flujo de trabajo especificado, pero el administrador de carga no ha podido bloquear el flujo de trabajo antes de ejecutarlo. Este mensaje aparece cuando usted u otro usuario está ejecutando el flujo de trabajo.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el flujo de trabajo haya terminado de ejecutarse antes de volver a ejecutarlo.
LM_36401	<Instancia de tarea de sesión> <ruta de instancia de tarea> La ejecución ha finalizado de forma inesperada.
Explicación:	El proceso DTM no se ha detenido, cancelado o fallado correctamente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36440	<Tipo de tarea> instancia de tarea <ruta de instancia de tarea>: Error al buscar valores de variable persistentes para <flujo de trabajo o worklet> <nombre de flujo de trabajo o worklet>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido obtener un valor de variable persistente para el flujo de trabajo o worklet.
Respuesta del usuario:	Para más información, compruebe el registro del servicio de integración y el del agente del repositorio.
LM_36441	Error: Se ha especificado tanto la lista de parámetros como el archivo de parámetros.
Explicación:	Una aplicación de terceros ha intentado iniciar un flujo de trabajo y ha especificado tanto una lista de parámetros como un archivo de parámetros. El servicio de integración necesita uno u otro para ejecutar un flujo de trabajo, pero no los dos.
Respuesta del usuario:	En la aplicación de terceros, compruebe que solamente se especifique una lista de parámetros o un archivo de parámetros.
LM_36471	<Nombre de flujo de trabajo>: Error de conmutación por error del programa de flujo de trabajo porque la información almacenada es inconsistente o incompleta.
Explicación:	Rastree el mensaje. Si dispone de la opción de alta disponibilidad, la información de programa de flujo de trabajo se graba en un archivo de almacenamiento en el directorio de almacenamiento, \$PMStorageDir. El servicio de integración no ha podido recuperar la información necesaria para iniciar el flujo de trabajo programado en otro nodo.
Respuesta del usuario:	Programa explícitamente el flujo de trabajo otra vez para ejecutarlo.
LM_36476	<Nombre de flujo de trabajo>: Error de conmutación por error de la ejecución del flujo de trabajo porque el flujo de trabajo no puede programarse internamente en modo de recuperación.
Explicación:	Se ha excedido un límite interno después de que el servicio de integración haya efectuado una conmutación por error al flujo de trabajo en otro nodo.
Respuesta del usuario:	Intente recuperar el flujo de trabajo manualmente. Asimismo, compruebe la disponibilidad del nodo en el que el proceso de servicio inició el flujo de trabajo.
LM_36477	<Nombre de flujo de trabajo>: Error al guardar la información del flujo de trabajo para la conmutación por error.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido grabar los datos del flujo de trabajo en un archivo de almacenamiento a fin de habilitar la conmutación por error.

Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración pueda acceder al directorio de almacenamiento \$PMStorageDir. Para acceder al directorio de almacenamiento, el directorio debe estar asignado o montado correctamente y el servicio de integración debe tener los permisos de seguridad necesarios. Si el directorio no existe o no se puede grabar en el mismo, no se podrán almacenar las solicitudes para persistencia. Verifique que el directorio no esté lleno.
LM_36527	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>: Error al obtener la sesión para enviar correo electrónico postsesión para esta instancia de sesión.
Explicación:	El repositorio que contiene el objeto de sesión no se está ejecutando.
Respuesta del usuario:	Inicie el repositorio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36528	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>: Fallo al expandir el nombre de usuario de correo electrónico <nombre de usuario> para esta instancia de sesión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_36529	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>: El nombre de usuario de correo electrónico en el componente de correo electrónico de fallo postsesión para esta instancia de sesión está vacío.
Explicación:	Ha seleccionado la opción Correo electrónico para fallo para la sesión, pero la dirección de correo electrónico para el correo electrónico postsesión está ausente.
Respuesta del usuario:	Introduzca una dirección de correo electrónico en el campo Nombre de usuario de correo electrónico para la tarea de correo electrónico postsesión.
LM_36530	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>: Error al enviar correo electrónico de fallo postsesión para esta instancia de sesión.
Explicación:	Ha seleccionado la opción Correo electrónico para fallo para la sesión, pero el servicio de integración no ha podido enviar el correo electrónico postsesión. Esto puede suceder si no se ha especificado un perfil de correo electrónico en el equipo en el que está alojado el servicio de integración o si el equipo no tiene un cliente de correo electrónico.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que especifica un perfil de correo electrónico en el equipo en el que está alojado el servicio de integración y que el equipo tenga el cliente de correo electrónico correcto.

LM_36538	<Ruta de instancia de sesión>: No se puede grabar en el archivo de parámetros temporal <nombre de archivo de parámetros> con el error <número de error> <causa del error>.
Explicación:	El flujo de trabajo está habilitado para ejecutarse en una malla. El proceso de servicio maestro ha distribuido una sesión que utiliza un archivo de parámetros a un proceso del servicio de trabajo. El proceso del servicio de trabajo necesita crear un archivo de parámetros temporal en su directorio \$PMTempDir utilizando la información sobre el archivo de parámetros recibida desde el proceso de servicio maestro. Sin embargo, el proceso del servicio de trabajo no ha podido crear el archivo de parámetros temporal porque la cuenta de Informatica Services o el usuario del sistema operativo no tiene permisos de escritura en \$PMTempDir, o porque el directorio contiene un archivo con el mismo nombre.
Respuesta del usuario:	Otorgue permisos de lectura y escritura en \$PMTempDir para la cuenta de Informatica Services o para el usuario de sistema operativo en el perfil del sistema operativo del nodo de trabajo y luego vuelva a ejecutar el flujo de trabajo. Si \$PMTempDir contiene un archivo con el mismo nombre que el archivo de parámetros temporal, elimínelo y vuelva a ejecutar el flujo de trabajo.
LM_36539	<Ruta de instancia de sesión>: No se puede anular el enlace del archivo de parámetros temporal <nombre de archivo de parámetros> con el error <número de error> <causa del error>.
Explicación:	El flujo de trabajo estaba habilitado para ejecutarse en una malla. El proceso de servicio maestro ha distribuido la sesión a un proceso de servicio de trabajo. El proceso de servicio de trabajo ha creado un archivo de parámetros temporal en \$PMTempDir, aunque no ha podido eliminar el archivo.
Respuesta del usuario:	En el nodo de trabajo, otorgue permisos para eliminar un archivo de \$PMTempDir para la cuenta de Informatica Services o para el usuario de sistema operativo en el perfil de sistema operativo y compruebe que haya suficiente espacio de disco. También puede eliminar manualmente el archivo de parámetros temporal del directorio \$PMTempDir.
LM_36543	<Nombre de tarea> error de evaluación de expresión de condición <expresión>.
Explicación:	Es posible que la expresión introducida tenga caracteres no válidos o que no se pueda evaluar.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la expresión sea válida en el administrador de flujo de trabajo.
LM_36544	<Nombre de tarea>: la expresión de condición <expresión> no da como resultado un valor numérico.
Explicación:	Es posible que haya introducido un tipo de datos incorrecto en la expresión.
Respuesta del usuario:	Revise la expresión en el administrador de flujo de trabajo para asegurarse de que utiliza tipos de datos numéricos.
LM_36564	<Nombre de tarea>: Conversión de tipo de datos no válida para la variable <nombre>, tipo de datos de expresión <tipo de datos>, tipo de datos de variable <tipo de datos>.
Explicación:	Ha asignado un valor a una variable mediante la tarea Asignación en el administrador de flujo de trabajo. El servicio de integración no puede convertir el tipo de datos de la expresión en el tipo de datos de la variable.
Respuesta del usuario:	Arregle la expresión en la tarea Asignación o cambie el tipo de datos de la variable.

LM_36565	<Nombre de tarea>: Variable <nombre>: excepción de conversión de datos <valor>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
LM_36566	<Nombre de tarea>: No se puede resolver la variable de la izquierda <nombre> como variable de flujo de trabajo/worklet definida por el usuario.
Explicación:	Ha asignado un valor a una variable mediante la tarea Asignación en el administrador de flujo de trabajo. El servicio de integración no reconoce la variable como una variable de flujo de trabajo o worklet definida por el usuario.
Respuesta del usuario:	Compruebe la declaración de la variable en la tarea Asignación y asegúrese de que coincida con el nombre de una variable de flujo de trabajo o worklet definida por el usuario.
LM_36567	No se puede deshacer la asignación para la variable <nombre>.
Explicación:	Error interno. Ha habido un error durante la asignación de una variable. El servicio de integración ha actualizado el valor de la variable y no ha podido deshacer el cambio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
LM_36580	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>. No se ha especificado el nombre de usuario de correo electrónico.
Explicación:	Falta la dirección de correo electrónico para la tarea Correo electrónico.
Respuesta del usuario:	Introduzca una dirección de correo electrónico válida en el campo Nombre de usuario de correo electrónico para la tarea Correo electrónico.
LM_36581	<Nombre y ruta de la instancia de tarea>. No se pudo enviar el correo electrónico.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido enviar el correo electrónico especificado en la tarea Correo electrónico. Esto puede suceder si no se ha especificado ningún perfil de correo electrónico en el equipo en el que está alojado el servicio de integración o si el equipo no tiene ningún cliente de correo electrónico.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que especifica un perfil de correo electrónico en el equipo en el que está alojado el servicio de integración y que el equipo tenga el cliente de correo electrónico correcto.
LM_36601	<Nombre de temporizador> No se puede programar el temporizador con el administrador de tareas del temporizador.
Explicación:	La hora especificada no es válida. El rango debe encontrarse entre 00:00:00 1 de enero, 1970 UTC y 3:14:07 19 de enero, 2038 UTC.
Respuesta del usuario:	Especifique una hora que se encuentre dentro del rango válido.
LM_36602	<Nombre de variable> Espere a la hora absoluta especificada por la variable <tipo de variable>. La variable no existe.
Explicación:	La variable no está especificada en el flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Especifique la variable en las propiedades del flujo de trabajo.

LM_36603	<Nombre de variable> Espere a la hora absoluta especificada por la variable <tipo de variable>. La variable predeterminada no es del tipo fecha/hora.
Explicación:	El tipo de variable introducido no es del tipo de datos Fecha/Hora.
Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de datos a Fecha/Hora.
LM_36604	<Nombre de variable> Espere a la hora absoluta especificada por la variable <tipo de variable>. El valor de la variable es nulo.
Explicación:	El valor de la variable era nulo.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor que no sea nulo.
LM_36648	<Tarea Evento-Espere>: se ha detectado el archivo de monitorización <nombre de archivo de indicador>, pero ha habido un error al eliminar el archivo. Código de error [errno = <número de error>, mensaje de error <mensaje de error>].
Explicación:	Se ha configurado una tarea Evento-Espere para eliminar el archivo indicador del archivo de monitorización cuando el servicio de integración detectó el archivo. El servicio de integración ha detectado el archivo pero no ha podido eliminarlo.
Respuesta del usuario:	Otorgue los permisos necesarios a la cuenta de Informatica Services o al usuario de sistema operativo en el perfil del sistema operativo para que se pueda eliminar el archivo.
LM_36823	Flujo de trabajo <ID de flujo de trabajo> <sesión> no desprogramado porque no está programado.
Explicación:	Ha intentado quitar del programa un flujo de trabajo que todavía no está programado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya seleccionado el flujo de trabajo correcto que desee quitar del programa.
LM_44122	Errores detectados al inicializar el almacenamiento en el directorio <nombre de directorio>.
Explicación:	Consulte el mensaje de error anterior en el registro para obtener información.
LM_44124	El servicio de integración echa en falta el almacenamiento del administrador de flujo de trabajo.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido encontrar el estado de operaciones.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_44125	El almacenamiento del administrador de flujo de trabajo no está preparado para el servicio de integración.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración echa en falta el archivo de almacenamiento que utiliza para grabar información sobre los servicios que están ejecutándose durante la conmutación por error del servicio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_44127	Fallo al preparar la tarea <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido preparar la tarea debido a un error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
LM_44136	Error al liberar los bloqueos de ejecución restantes como error por conmutación.
Explicación:	Un problema de red o de base de datos ha impedido que se liberen los bloqueos. Los mecanismos de resistencia no han podido recuperarse de un problema de conexión entre el servicio de integración y el servicio de repositorio o entre el servicio de repositorio y la base de datos del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración y el servicio de repositorio estén ejecutándose y que el servicio de repositorio pueda conectarse con la base de datos del repositorio.
LM_44180	El número de procesos asíncronos para las conexiones de repositorio especificadas <número de procesos> es demasiado bajo; se utilizará el número predeterminado de <número de procesos>.
Explicación:	De forma predeterminada, el servicio de integración crea un proceso asíncrono para cada 10 conexiones de repositorio. El número de procesos especificado por la propiedad personalizada LMRepoConnAsyncThreads del servicio de integración es menor de 10. El número especificado de procesos no es suficiente para el número de conexiones de repositorio.
Respuesta del usuario:	Para utilizar el número predeterminado de procesos, quite la propiedad personalizada LMRepoConnAsyncThreads del servicio de integración. Alternativamente, puede aumentar el valor de LMRepoConnAsyncThreads.
LM_44181	Se ha impactado el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo>. El servicio de integración no está configurado para ejecutar sesiones impactadas por actualizaciones de dependencia.
Respuesta del usuario:	En la herramienta del administrador, configure la propiedad avanzada del servicio de integración para ejecutar sesiones impactadas por actualizaciones de dependencia.
LM_44183	No se permite programar el flujo de trabajo porque el servicio de integración está ejecutándose en modo seguro.
Explicación:	El servicio de integración asignado al flujo de trabajo está ejecutándose en modo seguro. No se pueden programar flujos de trabajo cuando el servicio de integración se ejecuta en modo seguro.
Respuesta del usuario:	Si tiene el privilegio necesario, puede iniciar manualmente el flujo de trabajo. También puede cambiar el modo de operación a normal para el servicio de integración.
LM_44184	El flujo de trabajo programado <nombre de flujo de trabajo> no se ha reprogramado porque el servicio de integración está ejecutándose en modo seguro.
Explicación:	El flujo de trabajo se ejecuta según un programa. Sin embargo, el servicio de integración no ejecuta flujos de trabajo programados en modo seguro.
Respuesta del usuario:	Si tiene el privilegio necesario, puede iniciar el flujo de trabajo manualmente. También puede cambiar el modo de operación a normal para el servicio de integración. Cuando cambie el modo de operación a normal, todos los flujos de trabajo programados comenzarán a ejecutarse.

LM_44185	El usuario <nombre de usuario> no tiene suficientes privilegios para iniciar una sesión mientras el servicio de integración está ejecutándose en modo seguro.
Explicación:	No tiene el privilegio necesario para conectarse a un servicio de integración que está ejecutándose en modo seguro.
Respuesta del usuario:	Utilice una cuenta de usuario que tenga el privilegio necesario o espere a que el servicio de integración ya no esté ejecutándose en modo seguro.
LM_44188	<Nombre de tarea>: Error al expandir el usuario de correo electrónico <nombre> para esta tarea de correo electrónico.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir un parámetro o variable en el nombre de usuario de correo electrónico.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya definido correctamente el parámetro o la variable en el archivo de parámetros y que su valor en el archivo de parámetros coincida con el parámetro o con el tipo de datos de la variable. Por ejemplo, no se puede establecer una variable de flujo de trabajo de entero como cadena de texto en el archivo de parámetros.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir el parámetro o la variable en el nombre del usuario de correo electrónico debido a un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_44189	<Nombre de flujo de trabajo>: Error al expandir el usuario de correo electrónico <nombre> para este correo electrónico de suspensión.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir un parámetro o una variable en el nombre de usuario de correo electrónico.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya definido correctamente el parámetro o la variable en el archivo de parámetros y que su valor en el archivo de parámetros coincida con el parámetro o el tipo de datos de la variable. Por ejemplo, no se puede establecer una variable de flujo de trabajo de entero como cadena de texto en el archivo de parámetros.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir el parámetro o la variable en el nombre del usuario de correo electrónico debido a un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_44190	<Nombre de tarea de comando>: Error al expandir el comando <nombre de comando> con el valor de comando <texto de comando>.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir un parámetro o una variable en el texto de comando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya definido correctamente el parámetro o la variable en el archivo de parámetros y que su valor en el archivo de parámetros coincida con el parámetro o el tipo de datos de la variable. Por ejemplo, no se puede establecer una variable de flujo de trabajo de entero como cadena de texto en el archivo de parámetros.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir el parámetro o la variable en el texto de comando debido a un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

LM_44193	El servicio de integración <nombre> no realizará la conmutación por error del flujo de trabajo y del programa ni tampoco la recuperación cuando esté ejecutándose en modo seguro.
Explicación:	El flujo de trabajo está asignado a un servicio de integración que está ejecutándose en modo seguro. El servicio de integración realizará la conmutación por error del flujo de trabajo y del programa y la recuperación del flujo de trabajo cuando se cambie el modo de operación del servicio de integración a normal.
Respuesta del usuario:	Cambie el modo de operación del servicio de integración a normal.
LM_44205	Error al utilizar perfiles de sistema operativo para ejecutar una tarea <nombre de tarea>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido utilizar el perfil de sistema operativo asignado al flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
LM_44207	No se puede detener ni cancelar el flujo de trabajo <ID = ID de proceso> o una tarea dentro del flujo de trabajo. No se encuentra el ID de proceso especificado en el servicio de integración.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido detener ni cancelar el flujo de trabajo porque el <i>pmcmd</i> stopworkflow o abortworkflow tiene un parámetro de ID de proceso incorrecto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya introducido el ID de proceso correcto para el flujo de trabajo. Puede encontrar el ID de proceso de flujo de trabajo en el supervisor de flujo de trabajo abriendo el registro de flujo de trabajo o el panel de propiedades de flujo de trabajo.
LM_44208	No se puede detener ni cancelar el flujo de trabajo <ID = ID de proceso> o una tarea dentro del flujo de trabajo. Hay más de una instancia de este flujo de trabajo ejecutándose en el servicio de integración. Especifique el ID de proceso que desee detener o cancelar.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido detener ni cancelar el flujo de trabajo porque están ejecutándose dos o más instancias del mismo flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Cuando introduzca el <i>pmcmd</i> abortworkflow o stopworkflow, introduzca la opción ID de proceso. El ID de proceso es único para cada instancia de flujo de trabajo. Puede encontrar el ID de proceso de flujo de trabajo en el supervisor de flujo de trabajo abriendo el registro de flujo de trabajo o el panel de propiedades del flujo de trabajo que se desea detener.
LM_44210	No se puede esperar al flujo de trabajo <ID = ID de proceso> o a una tarea dentro del flujo de trabajo. No se encuentra el ID de proceso en el servicio de integración.
Explicación:	Ha introducido el <i>pmcmd</i> waitworkflow con un argumento de ID de proceso no válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya introducido el ID de proceso correcto para el flujo de trabajo. Puede encontrar el ID de proceso de flujo de trabajo en el supervisor de flujo de trabajo abriendo el registro de flujo de trabajo o el panel de propiedades de flujo de trabajo.
LM_44211	No se puede esperar al flujo de trabajo o a una tarea dentro del flujo de trabajo. El servicio de integración está ejecutando más de una instancia del flujo de trabajo. Especifique el ID de proceso de flujo de trabajo al que se debe esperar.
Explicación:	Ha introducido el <i>pmcmd</i> waitworkflow con un nombre de flujo de trabajo, pero el servicio de integración está ejecutando más de una instancia del flujo de trabajo.

Respuesta del usuario:	Introduzca <i>pmcmd</i> waitworkflow con un argumento de ID de proceso. El ID de proceso es único para cada instancia de flujo de trabajo. Puede encontrar el ID de proceso de flujo de trabajo en el supervisor de flujo de trabajo abriendo el registro de flujo de trabajo o el panel de propiedades de flujo de trabajo.
LM_44220	<Nombre de flujo de trabajo o de worklet>: Error al establecer el valor de asignación de variable para la variable <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración no puede asignar un valor a la variable en una asignación de variable postsesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la variable exista y que el nombre esté escrito correctamente en la declaración de la asignación. Compruebe que los tipos de dato de ambas variables en la declaración de asignación coincidan.
LM_44222	La solicitud para recuperar el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo> ID de proceso <ID de proceso> no coincide con el ID de proceso del flujo de trabajo actual.
Explicación:	Ha introducido el <i>pmcmd</i> recoverworkflow con un argumento de ID de proceso de flujo de trabajo que no coincide con ningún ID de proceso de un flujo de trabajo recuperable.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya introducido el ID de proceso correcto para el flujo de trabajo. Puede encontrar el ID de proceso de flujo de trabajo en el supervisor de flujo de trabajo abriendo el registro de flujo de trabajo o el panel de propiedades del flujo de trabajo que se desea detener.
LM_44223	Error del flujo de trabajo <nombre> porque no se ha especificado un perfil de sistema operativo y el servicio de integración utiliza perfiles de sistema operativo.
Explicación:	El servicio de integración utiliza perfiles de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Especifique un perfil de sistema operativo para el flujo de trabajo en las propiedades de la carpeta o cuando inicie manualmente un flujo de trabajo.
LM_44224	Error del flujo de trabajo <nombre> porque el servicio de integración no está habilitado para utilizar perfiles de sistema operativo y se ha especificado un perfil de sistema operativo.
Explicación:	Se ha asignado un perfil de sistema operativo al flujo de trabajo y el servicio de integración no utiliza perfiles de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Quite la asignación de un perfil de sistema operativo. Configure el servicio de integración para que utilice perfiles de sistema operativo.
LM_44225	Error del servicio de integración al leer el archivo de parámetros <nombre de archivo> utilizando el perfil de sistema operativo.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir el archivo de parámetros especificado para la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario de sistema operativo especificado en el perfil de sistema operativo tenga permisos de lectura para el archivo de parámetros.
LM_44226	Se ha excedido el número máximo permitido de procesos simultáneos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido iniciar una nueva instancia de flujo de trabajo porque el número de instancias de flujo de trabajo se encuentra en el límite configurado.
Respuesta del usuario:	Inicie la instancia de flujo de trabajo después de que haya finalizado la ejecución de una de las instancias.

LM_44227	El flujo de trabajo contiene variables persistidas.
Explicación:	Error del flujo de trabajo debido a que tiene las mismas variables persistidas que otra instancia de flujo de trabajo que se ejecuta simultáneamente.
Respuesta del usuario:	Para persistir variables para flujos de trabajo simultáneos, configure nombres de instancia de flujo de trabajo y parámetros diferentes.
LM_44228	Ya se está ejecutando un flujo de trabajo con el mismo nombre de instancia.
Explicación:	El flujo de trabajo no ha podido iniciarse porque un flujo de trabajo con el mismo nombre de instancia ya se está ejecutando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el flujo de trabajo esté habilitado para ejecutarse de forma simultánea. Configure nombres de instancia únicos para cada proceso de flujo de trabajo o habilite el flujo de trabajo para que se ejecute simultáneamente sin nombres de instancia únicos.
LM_44254	El flujo de trabajo simultáneo [carpeta [ID = <número>], flujo de trabajo [ID = <número>] está ejecutándose con el mismo nombre de instancia. Especifique el ID de proceso de flujo de trabajo para la recuperación.
Explicación:	Ha intentado recuperar un flujo de trabajo simultáneo que tiene el mismo nombre de instancia sin especificar el ID de proceso del flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Especifique el ID de proceso para identificar qué instancia de flujo de trabajo desea recuperar.
LM_44255	Error al obtener el flujo de trabajo [ID de carpeta= <ID de carpeta>, ID de flujo de trabajo = <ID de flujo de trabajo>] desde el repositorio.
Explicación:	Se ha quitado el flujo de trabajo del repositorio.
Respuesta del usuario:	Especifique un flujo de trabajo válido.
Explicación:	El repositorio contiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LM_44256	Se ha proporcionado el nombre de instancia de proceso [<nombre de instancia>], pero el flujo de trabajo [ID de carpeta = <ID de carpeta>, ID de flujo de trabajo = <ID de flujo de trabajo>] no está habilitado para la ejecución simultánea. El nombre de instancia se omitirá.
Explicación:	Ha intentado ejecutar una instancia de flujo de trabajo para un flujo de trabajo que no está habilitado para la ejecución simultánea.
Respuesta del usuario:	No proporcione ningún nombre de instancia cuando ejecute el flujo de trabajo.
LM_44269	No hay ningún concentrador de servicios web configurado para ejecutar el flujo de trabajo [<nombre de flujo de trabajo>].
Explicación:	No hay ningún servicio de concentrador de servicios web configurado para ejecutar el flujo de trabajo de servicios web.
Respuesta del usuario:	Configure el flujo de trabajo de servicios web para que se ejecute en un concentrador de servicios web.

Mensajes LMTGT

LMTGT_17801	Error al inicializar LM-API.
Explicación:	El destino LMAPI no ha podido inicializar el servicio PowerCenter LMAPI porque el servicio de integración no se está ejecutando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando. Asimismo, compruebe que la conexión de aplicación LMAPITarget esté configurada correctamente.
LMTGT_17802	Todos los destinos relacionales deben compartir la misma conexión de base de datos relacional.
Explicación:	Los destinos relacionales en la asignación no utilizan la misma conexión de base de datos relacional.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión de modo que cada destino relacional utilice la misma conexión relacional.
LMTGT_17803	No se puede crear la conexión de base de datos relacional.
Explicación:	No hay suficiente memoria en el nodo donde se ejecuta el servicio de integración para crear los objetos de conexión de base de datos que utiliza el servicio de integración para conectar a la base de datos relacional.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones que no sean necesarias y reinicie el sistema. Si este problema persiste, quizás tenga que añadir RAM al nodo.
LMTGT_17804	No se puede establecer conexión con la base de datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a una base de datos relacional. La conexión a la base de datos relacional utilizada para todos los destinos relacionales de la asignación contiene información inexacta para los parámetros de conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la conexión de base de datos relacional esté configurada correctamente.
LMTGT_17805	No se puede conectar con el servicio de integración.
Explicación:	El destino LMAPI no ha podido conectarse con el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando. Asimismo, compruebe que la conexión de aplicación LMAPITarget esté configurada correctamente.
LMTGT_17806	No se puede iniciar una sesión en el servicio de integración.
Explicación:	El destino LMAPI no ha podido iniciar una sesión en el servicio de integración después de conectarse al servicio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la conexión de aplicación LMAPITarget contenga información correcta para los campos Nombre de dominio y Nombre de servicio de integración.
LMTGT_17808	El campo de clave debe estar conectado.
Explicación:	El puerto UKey en el destino LMAPI no está conectado.
Respuesta del usuario:	Conecte el puerto UKey en la asignación. El destino LMAPI inicia los flujos de trabajo programados en la ficha Información de programación según los datos que recibe desde este puerto.

LMTGT_17809	El puerto identificador no está conectado en la asignación. El puerto debe estar conectado cuando se usa la opción Esperar confirmación.
Explicación:	El puerto identificador del destino LMAPI no está conectado. Sin embargo, la opción Esperar confirmación está seleccionada en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Conecte el puerto identificador en la asignación cuando seleccione la opción Esperar confirmación en las propiedades de la sesión.
LMTGT_17810	No se encuentran los detalles de flujo de trabajo para la clave <nombre de clave>.
Explicación:	El destino LMAPI ha recibido datos para una clave que no existe en la ficha Información de programación de las propiedades del destino LMAPI.
Respuesta del usuario:	Introduzca una clave en la ficha Información de programación para cada valor que el destino LMAPI recibirá en el puerto UKey.
LMTGT_17811	No se encuentra la tabla de indicadores <nombre de tabla> en la asignación.
Explicación:	La asignación que contiene el destino LMAPI no incluye la tabla de indicadores. Sin embargo, se ha especificado un nombre de tabla de indicadores en la ficha Información de programación de las propiedades del destino LMAPI.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la tabla introducida para el campo Tabla de indicadores exista en la asignación. La tabla debe contener los campos UKey, Identificador y Estado.
LMTGT_17812	No está especificado el nombre de la tabla de indicadores en la asignación. Se requiere un nombre de tabla de indicadores cuando se usa la opción Esperar confirmación.
Explicación:	El campo Tabla de indicadores de la ficha Información de programación de las propiedades de destino LMAPI no contiene ningún valor. Sin embargo, la opción Esperar confirmación está seleccionada en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Introduzca el nombre de la tabla de indicadores en el campo Tabla de indicadores cuando seleccione Esperar confirmación en las propiedades de la sesión.
LMTGT_17818	El servicio de integración no puede obtener el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo> para la clave <nombre de clave>.
Explicación:	El servicio de integración no puede iniciar el flujo de trabajo porque no existe o porque no tiene un nombre único en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todos los flujos de trabajo programados en el destino LMAPI existan en el repositorio y que tengan nombres únicos en el repositorio.
LMTGT_17820	ADVERTENCIA: Se perdió la conexión con el servidor.
Explicación:	El destino LMAPI ha perdido su conexión con el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando.
LMTGT_17821	Error de comunicación con el servicio de integración.
Explicación:	El destino LMAPI no ha podido comunicarse con el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio se esté ejecutando.

Mensajes de Lotus Notes

LNRDR_1017

No se pudo cargar el archivo NCSO.jar.

Explicación: El servicio de integración de PowerCenter no pudo encontrar el archivo .jar en el directorio de instalación de PowerCenter.

Respuesta del usuario: Copie el archivo NCSO.jar desde el directorio <Directorio de instalación de datos del servidor Domino>\data\domino\java al directorio <Directorio de instalación de PowerCenter>/server/bin/javaliib.

LNWRT_1000

No se pudo encontrar la licencia de PowerExchange para Lotus Notes.

Explicación: No se ha encontrado una clave de licencia válida de PowerExchange para Lotus Notes.

Respuesta del usuario: Use Administrator Tool para añadir una clave de licencia válida.

LNWRT_1010

Error al conectarse al servidor Domino <nombreServidor:númeroPuerto>. Motivo: <motivo>

Explicación: Un parámetro d el objeto de conexión es incorrecto.

Respuesta del usuario: Asegúrese de que los parámetros especificados en el objeto de conexión sean correctos.
o bien,

Explicación: El proceso de DIIOP no está configurado para ejecutarse en el servidor Domino especificado o en el número de puerto.

Respuesta del usuario: Compruebe que el proceso de diiop está configurado para ejecutarse en el servidor especificado y en el número de puerto.

LNWRT_1012

No se puede acceder a la base de datos de Notes <nombre de base de datos>.

Explicación: El archivo de la base de datos de Notes no existe.

Respuesta del usuario: Compruebe que el archivo de la base de datos de Notes existe en el servidor especificado.
o bien,

Explicación: No tiene los privilegios para acceder al archivo de la base de datos de Notes.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema de Lotus Notes.

LNWRT_1019

El servicio de integración de PowerCenter no pudo encontrar el agente <nombre del agente> en la base de datos de Notes <nombre de base de datos>.

Explicación: El nombre del agente especificado no es válido.

Respuesta del usuario: En las propiedades de la sesión, compruebe que el nombre del agente es válido.
o bien,

Explicación: El servicio de integración de PowerCenter no tiene los privilegios para ejecutar el agente.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el administrador del sistema de Lotus Notes.

LNWRT_1025	Error interno. El servicio de integración de PowerCenter ha recibido una solicitud de anulación o detención del Administrador de transformación de datos (DTM). Finalización de la sesión.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
LNWRT_1035	Se ha producido un error al crear el archivo de registro de errores <nombre de archivo>.
Explicación:	La ruta de acceso para el archivo de registro de errores no es válido.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, compruebe que la ruta especificada sea válida. o bien,
Explicación:	El usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica no tiene permiso de escritura en el directorio donde se va a crear el archivo de registro.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de escritura en el directorio.
LNWRT_1041	Error: se ha alcanzado el valor de umbral <umbral>.
Explicación:	Se ha producido un error en la sesión porque el servicio de integración de PowerCenter ha alcanzado el umbral de error especificado en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Elimine los errores en los datos. o bien, En las propiedades de la sesión, aumente el umbral de error.

CAPÍTULO 13

Códigos de mensaje M

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes MBC_EXCL, 251](#)
- [Mensajes MDAAdapter, 253](#)
- [Mensajes MDO, 254](#)
- [Mensajes MMS, 257](#)
- [Mensajes MPSVCCMN, 257](#)
- [Mensajes MQ, 257](#)
- [Mensajes MSRdr, 267](#)

Mensajes MBC_EXCL

MBC_EXCL_E001 No se ha podido acceder al motor OLE de Excel.

Explicación: El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xls.

Respuesta del usuario: Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.

MBC_EXCL_E002 No se ha podido ejecutar la operación OLE de Excel. Código de error: <código de error>. Mensaje: <mensaje de error>

Explicación: El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xls.

Respuesta del usuario: Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.

MBC_EXCL_E005 No se ha podido iniciar la API de Microsoft Excel. Código de error=<código de error>. Mensaje: <mensaje de error>

Explicación: El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xls.

Respuesta del usuario: Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.

MBC_EXCL_E0014	No se puede abrir el archivo <nombre de archivo>. Es posible que el archivo esté bloqueado por otro proceso, que esté protegido o que Vista impida a la API de Excel abrir una hoja de cálculo cuando es invocada por un servicio.
Explicación:	El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xls.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.
MBC_EXCL_E0015	Error al procesar la hoja de cálculo Excel XML. Es posible que el archivo XML esté dañado.
Explicación:	El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xml.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.
MBC_EXCL_E0019	MetaMap debe estar en formato XLSM. Para crear uno con una versión previa a Excel 2007, instale el paquete de compatibilidad de MS Office 2007.
Explicación:	Microsoft Office Excel 2003 está instalado en el equipo en el que está alojado el cliente PowerCenter. Sin embargo, el paquete de compatibilidad de Microsoft Office 2007 no está instalado.
Respuesta del usuario:	Instale el paquete de compatibilidad de Microsoft Office 2007.
Explicación:	Java 1.5 o posterior no está instalado en el equipo en el que está alojado el cliente PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Instale Java 1.5 o una versión posterior.
MBC_EXCL_E0043	No se ha podido iniciar la API de Microsoft Excel.
Explicación:	El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xls.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.
MBC_EXCL_E0061	No se ha podido abrir el archivo XML. <nombre de archivo>
Explicación:	El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xml.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.
MBC_EXCL_E0070	No se puede desempaquetar OpenXML; es posible que esté corrupto o que lo esté usando otro programa: <nombre de archivo>
Explicación:	Java 1.5 o posterior no está instalado en el equipo en el que está alojado el cliente PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Compruebe que Java 1.5 o una versión posterior del mismo esté instalado. Si está instalado Java 1.5 o una versión posterior del mismo, póngase en contacto con servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

MBC_EXCL_E0122	No se puede abrir el archivo <nombre de archivo>. Es posible que el archivo esté bloqueado por otro proceso, que esté protegido o que tenga que instalar el paquete de compatibilidad de Microsoft Office para abrir archivos XLSB.
Explicación:	El asistente para la importación o exportación de metadatos está configurado para importar de o exportar a un archivo que tenga una extensión .xls.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de importación o de exportación tenga la extensión .xlsx.
Explicación:	Microsoft Office Excel 2003 está instalado en el equipo en el que está alojado el cliente PowerCenter. Sin embargo, el paquete de compatibilidad de Microsoft Office 2007 no está instalado.
Respuesta del usuario:	Instale el paquete de compatibilidad de Microsoft Office 2007.

Mensajes MDAdapter

MDAdapter_34102 Archivo no encontrado *nombre_de_archivo*

Explicación:	El archivo no se encontró en la ubicación especificada. Por ejemplo, no se ha encontrado un archivo de cuaderno especificado en el archivo de control.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Corrija el archivo de control y vuelva a ejecutar el comando.

MDAdapter_34103 Error al analizar *nombre_de_archivo*. Estos metadatos no se pueden leer.

Explicación:	La utilidad createdatamaps no pudo leer el archivo especificado porque contiene errores de sintaxis.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Corrija los errores en el archivo y vuelva a ejecutar el comando.

MDAdapter_34105 No se pueden generar los metadatos de *nombre_de_archivo* debido a errores al analizar el archivo.

Explicación:	La utilidad createdatamaps no pudo analizar el archivo indicado porque contiene errores de sintaxis.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Corrija los errores en el archivo y vuelva a ejecutar el comando.

Mensajes MDO

MDO_34601 Error de lógica de programa: *error*

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

MDO_34602 Se han producido errores al analizar el archivo de control '*archivo_de_control*'

Explicación: La utilidad createdatamaps encontró un error de sintaxis o de otro tipo en el archivo de control XML.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Corrija el error en el archivo de control y vuelva a ejecutar el comando.

MDO_34603 Error al analizar el archivo de control '*archivo_control*': *mensaje_error*.

Explicación: Se ha producido un error de sintaxis o de otro tipo en el archivo de control XML.

Respuesta del usuario: Corrija el error en el archivo de control XML.

MDO_34605 Error durante la definición de la conexión: *conexión*

Explicación: Se detectó un error en la definición de la conexión.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Compruebe que el nombre del nodo, el ID de usuario, la contraseña y otros valores de conexión estén configurados correctamente.

MDO_34607 Error al generar la asignación *asignación_de_datos* cuando se obtenían metadatos del registro '*objeto_de_metadatos*': *mensaje*.

Explicación: Se produjo un error al recuperar los metadatos para el registro especificado. Por ejemplo, el nombre o la ruta de acceso de un archivo de cuaderno podrían ser incorrectos.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Compruebe si hay errores en el archivo de control XML.

MDO-34608 La variable de entorno *variable=valor* no se encuentra o no es válida.

Explicación: La variable de entorno no se encuentra o tiene un valor no válido.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Defina o corrija la variable de entorno.

MDO_34609 Archivo de control '*nombre_de_archivo*' - archivo no encontrado.

Explicación: La utilidad createdatamaps no pudo encontrar el archivo de control.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar el archivo de comando con el nombre y la ruta de acceso correctos del archivo de control.
MDO_34610	Error durante la creación de la conexión: <i>conexión</i>.
Explicación:	Se detectó un error en la definición de la conexión.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre del nodo, el ID de usuario, la contraseña y otros valores de conexión estén configurados correctamente.
MDO_34615	Se produjo un error de E/S al escribir en '<i>archivo_de_asignación_de_datos</i>', mensaje <i>mensaje_de_error</i>
Explicación:	Se produjo un error de E/S al escribir en el archivo de asignación de datos. Por ejemplo, el directorio de salida de asignación de datos podría no ser válido.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre y la ruta de acceso del archivo de asignación de datos se hayan especificado correctamente.
MDO_34617	Se produjo un error al generar la asignación de datos '<i>asignación_de_datos</i>', mensaje: <i>mensaje_de_error</i>
Explicación:	Se produjo un error durante la generación de la asignación de datos.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
MDO_34618	Definición de cuaderno no especificada en el archivo de control para la asignación de datos <i>nombre_de_asignación_de_datos</i>.
Explicación:	El archivo de control no especifica un cuaderno.
Respuesta del usuario:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se ha especificado correctamente un cuaderno en el archivo de control.
MDO_34620	La página de códigos '<i>página_de_códigos</i>' no es válida, asignación <i>nombre_de_asignación_de_datos</i>. Se esperaba un ID numérico de pmlocale.ini.
Explicación:	Se ha especificado un ID de página de códigos no válido en el archivo de control.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Corrija la página de códigos en el archivo de control.
MDO_34623	Error al crear el mapa de datos <i>mapa_datos</i>.
Explicación:	Ocurrió un error cuando la utilidad createdatamaps generaba el mapa de datos especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error adjuntos y corrija los problemas notificados.

MDO_34645	No se pueden leer los valores enteros del campo <i>nombre_campo</i>.
Explicación:	La utilidad createdatamaps no ha podido leer un valor entero en el campo especificado en un registro de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MDO_34647	Nombre de archivo de datos no especificado en el archivo de control del mapa de datos <i>mapa_datos</i>.
Explicación:	No se ha especificado un nombre de archivo de datos en el archivo de control para el mapa de datos especificado. El archivo de control debe especificar un nombre de archivo de datos válido para identificar los campos de ID de registro.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de archivo de datos válido en el archivo de control.
MDO_34648	No se puede crear el directorio de la memoria caché '<i>directorio_de_la_memoria_caché</i>'
Explicación:	La ruta de acceso a la memoria caché que se ha especificado no es válida.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo de control para especificar una ruta de acceso válida a la memoria caché y vuelva a ejecutar la utilidad createdatamaps.
MDO_34649	No se puede iniciar el servicio de memoria caché. Error de excepción: <i>error_de_excepción</i>.
Explicación:	La utilidad createdatamaps no ha podido cargar la biblioteca JCS.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MDO_34650	No se puede borrar la memoria caché. Error de excepción: <i>error_de_excepción</i>.
Explicación:	Se produjo un error cuando la utilidad createdatamaps intentó borrar la memoria caché almacenada en disco.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MDO_34651	No se puede guardar en la memoria caché el objeto de propiedades del archivo. Error de excepción: <i>error_de_excepción</i>.
Explicación:	Se produjo un error cuando la utilidad createdatamaps intentó escribir el objeto de propiedades del archivo en la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MDO_34652	No se puede añadir el registro <i>registro</i> a la memoria caché. Error de excepción: <i>error_de_excepción</i>.
Explicación:	Se produjo un error cuando la utilidad createdatamaps intentó añadir el registro a la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Mensajes MMS

MMS_10109	No se ha podido iniciar el agente MM debido a un conflicto en el puerto <número de puerto>.
Explicación:	El administrador de servicios no ha podido iniciar el agente del administrador de metadatos que se ejecuta en el equipo que ejecuta el servicio del administrador de metadatos porque el número de puerto está en uso. Como resultado, no se ha podido iniciar el servicio del administrador de metadatos.
Respuesta del usuario:	Configure un puerto disponible para el agente del administrador de metadatos en la Administrator Tool y vuelva a iniciar el servicio.

Mensajes MPSVCCMN

MPSVCCMN_10002	El módulo del servicio de asignación [MappingService] no ha podido ejecutar la asignación porque no ha podido encontrar el DTM correcto.
Explicación:	Estado del servicio de asignación inconsistente. No se puede encontrar el manipulador DTM.
Respuesta del usuario:	Reinicie el servicio de asignación.

Mensajes MQ

MQ_29000	Error al conectar con el administrador de colas <administrador de colas>: motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El nombre del administrador de colas es inexacto.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre del administrador de colas.
Explicación:	Es posible que no tenga permisos para conectarse al administrador de colas.
Respuesta del usuario:	Compruebe los privilegios necesarios para conectarse al administrador de colas.
MQ_29001	Error al abrir la cola <cola> motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El nombre de la cola es inexacto.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la cola.
Explicación:	Es posible que no tenga los permisos adecuados para conectarse a la cola.
Respuesta del usuario:	Compruebe los privilegios necesarios para conectarse a la cola.

MQ_29002	Error al cerrar la cola <cola> motivo <motivo > <mensaje de motivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar la cola de mensajes debido al motivo indicado en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29003	Error al desconectar desde el administrador de colas <administrador de colas>: motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido desconectarse del administrador de colas debido al código de motivo indicado en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29004	Error de análisis de filtro: <mensaje de error de análisis>.
Explicación:	La condición de filtro en el calificador de origen MQ no es válida.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje de error de análisis.
MQ_29005	Error al obtener el mensaje de la cola <cola>:<administrador de colas> motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido obtener el mensaje de la cola debido al código de motivo indicado en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29006	Datos de mensaje truncados al leer desde la cola <cola>:<administrador de colas> motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El tamaño del mensaje es demasiado grande para que lo pueda leer el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29007	No hay ningún mensaje bajo el cursor mientras se intenta eliminar el mensaje de la cola <cola>:<administrador de colas> motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	Es posible que no cuente con el permiso para eliminar el mensaje de la cola. Otro proceso ha eliminado el mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29008	Error al poner el mensaje en la cola <cola>:<administrador de colas> motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido poner el mensaje en la cola debido al código de motivo indicado en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.

MQ_29009	Valor de RowsPerMessage no válido para la cola <cola>:<administrador de colas> (<filas por mensaje> > 0).
Explicación:	El parámetro de filas por mensaje en las propiedades de sesión no es correcto.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor mayor que 0 para las filas por mensaje en las propiedades de la sesión.
MQ_29010	Error al abrir la memoria caché <archivo de memoria caché> para la lectura: <error de sistema operativo>.
Explicación:	Es posible que no tenga permisos para leer el archivo de memoria caché. La variable \$PMCacheDir es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Corrija el error de sistema operativo indicado en el mensaje.
MQ_29011	Error al abrir la memoria caché <archivo de memoria caché> para la escritura: <error de sistema operativo>.
Explicación:	Es posible que no tenga permisos para escribir en el archivo de memoria caché. El disco duro está lleno. La variable \$PMCacheDir es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Corrija el error de sistema operativo indicado en el mensaje. Busque en el directorio \$PMCacheDir.
MQ_29012	Error al intentar cargar el controlador MQ.
Explicación:	Error de PowerCenter al cargar la biblioteca compartida de controladores porque el archivo no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ruta de búsqueda de la biblioteca compartida de controladores MQ. Según la plataforma, busque el archivo del controlador en la ubicación apropiada: <ul style="list-style-type: none"> • Windows - pmmqdrvc.dll • Solaris - libpmmqdrvc.so • Linux - libpmmqdrvc.so • AIX - libpmmqdrvc.a • HP - libpmmqdrvc.sl
Explicación:	Error de PowerCenter al cargar la biblioteca compartida MQ porque los permisos son insuficientes.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los permisos para el controlador MQ sean correctos.
MQ_29013	No está habilitada la opción para eliminar la operación de este destino. La conexión de cola es <cola>:<administrador de colas>.
Explicación:	El destino WebSphere MQ ha recibido una fila con el indicador de eliminación establecido como TRUE. Sin embargo, el servicio de integración no tiene permisos de eliminación para la fila.
Respuesta del usuario:	Habilite el permiso de eliminación para el servicio de integración en la cola de destino.

MQ_29014	No se ha establecido el campo MsgId. La conexión de cola es <cola>:<administrador de colas>.
Explicación:	Es posible que no haya ningún puerto proyectado en la columna MsgId en el destino dinámico WebSphere MQ. El servicio de integración no puede borrar mensajes de la cola.
Respuesta del usuario:	Proyecte un puerto en la columna MsgId en el destino dinámico WebSphere MQ.
MQ_29100	Línea <línea>, columna <columna>: Carácter desconocido '<carácter>' en el filtro.
Explicación:	Una condición de filtro tiene un error de análisis general.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la expresión.
MQ_29101	Línea <línea>, columna <columna>: Operador no válido.
Explicación:	Una condición de filtro tiene un error de análisis general.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la expresión.
MQ_29102	Línea <línea>, columna <columna>: Identificador desconocido <identificador>.
Explicación:	Una condición de filtro tiene un error de análisis general.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la expresión.
MQ_29103	Línea <línea>, columna <columna>: El literal de cadena no finaliza correctamente.
Explicación:	Una condición de filtro tiene un error de análisis general.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la expresión.
MQ_29104	Línea <línea>, columna <columna>: Error de sintaxis.
Explicación:	Una condición de filtro tiene un error de análisis general.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la expresión.
MQ_29105	La expresión de filtro no tiene un tipo de devolución booleano.
Explicación:	La condición de filtro no devuelve un valor booleano TRUE/FALSE.
Respuesta del usuario:	Edite la condición de filtro para que devuelva un valor booleano TRUE/FALSE.
MQ_29106	Línea <línea>, columna <columna>: El operando izquierdo debe ser booleano.
Explicación:	La condición de filtro no contiene un operando booleano.
Respuesta del usuario:	Compruebe el lado izquierdo del operador lógico en la condición de filtro.
MQ_29107	Línea <línea>, columna <columna>: El operando derecho debe ser booleano.
Explicación:	La condición de filtro no contiene un operando booleano.

Respuesta del usuario:	Compruebe el lado derecho del operador lógico en la condición de filtro.
MQ_29108	Línea <línea>, columna <columna>: Tipos incompatibles para el operador relacional.
Explicación:	Los operadores lógicos [=, <>, >=, <=, >, <] en la subexpresión izquierda y subexpresión derecha tienen tipos de datos incompatibles.
Respuesta del usuario:	Edite la condición de filtro con tipos de datos compatibles para operadores relacionales en la subexpresión izquierda y derecha.
MQ_29109	Línea <línea>, columna <columna>: No se han proporcionado suficientes argumentos. <nombre de función> () debería tener argumento(s).
Explicación:	La función en la condición de filtro no tiene suficientes argumentos.
Respuesta del usuario:	Aplique argumentos para la función en la condición del filtro.
MQ_29110	Línea <línea>, columna <columna>: Hay demasiados argumentos. <nombre de función> () debería tener argumento(s).
Explicación:	Hay demasiados argumentos en una función.
Respuesta del usuario:	Utilice menos argumentos en una función.
MQ_29111	Línea <línea>, columna <columna>: Tipo erróneo en <nombre de función> (). El argumento debería ser CHAR/BYTE.
Explicación:	La función espera un argumento en el tipo MQCHAR o MQBYTE.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el argumento sea del tipo MQCHAR o MQBYTE en la expresión de filtro.
MQ_29112	Línea <línea>, columna <columna>: Tipo erróneo en <nombre de función> (). El argumento debería ser BOOLEAN.
Explicación:	La función espera un argumento en el tipo booleano.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el argumento sea del tipo booleano en la expresión de filtro.
MQ_29113	Línea <línea>, columna <columna>: Tipo erróneo en <nombre de función> (). El argumento debería ser LONG.
Explicación:	La función espera un argumento en el tipo MQLONG.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el argumento sea del tipo MQLONG en la expresión de filtro.
MQ_29114	Línea <línea>, columna <columna>: El literal de cadena no finaliza correctamente.
Explicación:	Los literales de cadena deben encontrarse dentro de comillas dobles.
Respuesta del usuario:	Utilice comillas dobles para delimitar literales de cadena en la condición de filtro.

MQ_29115	Línea <línea>, columna <columna>: Formato de fecha incorrecto en <nombre de función> (), el argumento <número de argumento> debería ser <formato de fecha correcto>.
Explicación:	El argumento de la función no contiene el formato de fecha correcto.
Respuesta del usuario:	Utilice el <formato de fecha correcto> para el argumento de la condición de filtro.
MQ_29200	Error de obtención de metadatos de la columna proyectada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MQ_29201	No se puede recuperar el filtro de origen.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MQ_29202	No se puede recuperar el nombre del archivo de memoria caché.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MQ_29203	Error al abrir la cola <cola>:<administrador de colas> debido a <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir la cola debido al motivo indicado en el mensaje. Es posible que haya optado por instalar el controlador del servidor WebSphere MQ durante la instalación. Sin embargo, el servidor Websphere MQ no está instalado en el equipo en el que está alojado el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Vuelva a instalar el controlador del servidor WebSphere MQ. Asegúrese de seleccionar el controlador del cliente WebSphere MQ durante la instalación. Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29204	Error al traer el mensaje desde la cola <cola>:<administrador de colas> debido a <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido traer el mensaje de la cola debido al error.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje de error.
MQ_29207	Error al cerrar la cola <cola>:<administrador de colas>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar la cola debido al error indicado en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje de error.
MQ_29208	Error al poner el mensaje en la cola <cola>:<administrador de colas>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido poner el mensaje en la cola debido al error indicado en el mensaje.

Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje de error.
MQ_29210	Error al intentar obtener información sobre MQ Connection.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MQ_29211	Advertencia: Se han truncado algunos datos de mensaje al leerse desde la cola <cola>:<administrador de colas>.
Explicación:	Esto es sólo una advertencia. El lector MQ ha truncado una o más columnas MESSAGE_DATA porque el tamaño del mensaje excedía el tamaño máximo para el puerto MESSAGE_DATA en el calificador de origen MQ.
Respuesta del usuario:	Sin embargo, puede aumentar el tamaño de la columna MESSAGE_DATA en el calificador de origen MQ.
MQ_29212	Advertencia: Un mensaje con una longitud total de <longitud> se ha truncado a <longitud>.
Explicación:	Esto es sólo una advertencia. Esto es una advertencia más detallada de la que aparece cuando Tracing está establecido como "VERBOSE RUN". El número de mensaje se proporciona como MSGNO.
Respuesta del usuario:	Sin embargo, puede aumentar el tamaño de la columna MESSAGE_DATA en el calificador de origen MQ.
MQ_29213	No se ha especificado ningún filtro para la cola <cola>:<administrador de colas>
Explicación:	Esto es un mensaje informativo. Indica que no hay ningún filtro establecido para leer mensajes de la cola.
Respuesta del usuario:	Ninguno. Puede introducir una condición de filtro en el calificador de origen MQ o en las propiedades de la sesión.
MQ_29214	Error de inicialización del controlador MQ <mensaje de error>.
Explicación:	Ha ocurrido una error durante la inicialización del controlador MQ.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
MQ_29218	Condición del filtro para MQSeries: StartTime debería ser anterior a EndTime.
Explicación:	Esto es un mensaje informativo. El valor de StartTime en la condición del filtro es igual o mayor que el valor introducido para EndTime.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor StartTime sea menor que el valor EndTime.
MQ_29221	Mensaje parcial escrito en la cola <cola>:<administrador de colas> debido a confirmación.
Explicación:	Esto es un mensaje informativo. El servicio de integración no ha confirmado todas las filas de un mensaje en el destino. Esto puede suceder cuando el servicio de integración alcanza el final de un intervalo de confirmación o un intervalo FlushLatency breve. Confirma las filas restantes en el siguiente intervalo de confirmación.

Respuesta del usuario:	Ninguno.
MQ_29222	Error al confirmar desde el administrador de colas <administrador de colas>: motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido confirmar los mensajes en el destino. Es posible que el sistema WebSphere MQ no contenga espacio de registro suficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el sistema WebSphere MQ contenga suficiente espacio de registro. Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
MQ_29223	Error al retroceder desde el administrador de colas <administrador de colas>: motivo <motivo> <mensaje de motivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido revertir los mensajes del destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
MQ_29224	El dispositivo no ha podido confirmar: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido confirmar los mensajes en el destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
MQ_29225	El dispositivo no ha podido retroceder: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido revertir los mensajes del destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
MQ_29226	El dispositivo no ha podido conectarse al administrador de colas: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido conectar con el administrador de colas. Error al inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
MQ_29231	Los destinos MQ transaccionales con el mismo nombre de administrador de colas no pueden estar en TCU diferentes.
Explicación:	Los destinos WebSphere MQ tienen la misma conexión de cola pero pertenecen a unidades de control de transacción distintas. Como resultado, la sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que todos los destinos WebSphere MQ con la misma conexión de cola pertenezcan a la misma unidad de control de transacciones.
MQ_29234	Error al escribir en la memoria caché de recuperación.
Explicación:	No está disponible la carpeta de la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la carpeta de memoria caché de recuperación tenga permisos de escritura.
Explicación:	Es posible que el destino no tenga suficiente espacio de disco.

Respuesta del usuario:	Compruebe que haya suficiente espacio de disco disponible en el destino.
MQ_29237	Ha ocurrido un error mientras se leían mensajes desde la cola en modo destructivo.
Explicación:	Es posible que la instalación de WebSphere MQ no permita eliminar mensajes de la cola.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de motivo en la documentación de WebSphere MQ para conocer las instrucciones para corregir el error.
MQ_29238	Se ha especificado una carpeta de memoria caché no válida.
Explicación:	La carpeta de la memoria caché no es válida.
Respuesta del usuario:	Especifique una carpeta de memoria caché de recuperación válida desde la pestaña Asignación (nodo Orígenes) de las propiedades de sesión.
MQ_29239	La partición <partición> del complemento reader no ha podido cerrar el punto de comprobación en el vaciado en tiempo real: <mensaje de error adicional>.
Explicación:	Es posible que no haya suficiente espacio de disco cuando el servicio de integración confirma los mensajes en el destino después de haber caducado el período de latencia de vaciado en tiempo real.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya suficiente espacio de disco disponible en el destino.
MQ_29240	La carpeta de memoria caché especificada para la partición del complemento reader <nombre de partición> no es válida.
Explicación:	El sistema operativo no puede encontrar la carpeta de la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la carpeta de memoria caché de recuperación exista en las propiedades de sesión.
MQ_29241	La partición del complemento reader <nombre de partición> no ha podido registrar la recuperación.
Explicación:	Puede que la memoria del sistema sea insuficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el sistema tenga suficiente memoria.
MQ_29242	No se ha podido inicializar el manipulador del consumidor.
Explicación:	Es posible que el nombre de la carpeta de la memoria caché de recuperación sea incorrecto.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la carpeta de memoria caché de recuperación en las propiedades de sesión. Póngase en contacto con el administrador del sistema.
MQ_29243	La partición del lector no ha podido leer el mensaje guardado en la memoria caché.
Explicación:	Es posible que se haya eliminado el archivo de memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de memoria caché y el directorio existan. Especifique la ruta correcta del directorio del archivo de memoria caché en la configuración de propiedades de la pestaña Asignación (nodo Orígenes) en las propiedades de la sesión.

MQ_29244	La partición del complemento reader <nombre de partición> no ha podido vaciar el GMD. <mensaje de error adicional>.
Explicación:	Es posible que la carpeta de memoria caché de recuperación no tenga suficiente memoria.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la carpeta de memoria caché de recuperación tenga suficiente memoria para archivos de gran tamaño.
Explicación:	Es posible que la carpeta de memoria caché de recuperación no tenga permisos de escritura.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la carpeta de memoria caché de recuperación tenga permisos de escritura.
MQ_29245	No se puede especificar la lectura destructiva y RemoveMsg(TRUE) al mismo tiempo.
Explicación:	Ha seleccionado la opción de lectura destructiva y ha especificado la función RemoveMsg(TRUE) como condición de filtro.
Respuesta del usuario:	Debe establecer la función RemoveMsg(TRUE) como RemoveMsg(FALSE) en la condición de filtro o eliminar la función de la condición de filtro.
MQ_29246	La asignación contiene un calificador de origen asociado.
Explicación:	Ha especificado la opción de lectura destructiva en una asignación con un calificador de origen asociado.
Respuesta del usuario:	El servicio de integración omite la opción de lectura destructiva cuando la asignación contiene un calificador de origen asociado. Para eliminar mensajes de la cola de origen para asignaciones que contengan un calificador de origen asociado, utilice la función RemoveMsg(TRUE).
MQ_29248	El administrador de colas MQ <administrador de colas> ha encontrado un fallo de conexión transitorio.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido conectar con el administrador de colas MQ. Es posible que la red o el servidor MQ no estén funcionando. El servicio de integración intentará conectarse a la cola MQ durante el período de reintento de conexión. La sesión falla si no logra conectarse a la cola MQ durante el período de reintento de conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el administrador de colas MQ esté funcionando. O compruebe que la red esté activa.
MQ_29250	El período de reintento de conexión ha caducado. El servicio de integración no se ha podido conectar con el administrador de colas MQ <administrador de colas>.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido conectar con el administrador de colas MQ durante el período de reintento de conexión. Es posible que la red o el servidor MQ no estén funcionando. Como resultado, la sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el administrador de colas MQ esté funcionando. O compruebe que la red esté activa. Reinicie la sesión.
MQ_29251	Se ha deshabilitado la fiabilidad porque la lectura destructiva y la recuperación no están configuradas.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido realizar múltiples intentos de conexión con el administrador de colas MQ porque la lectura destructiva y la recuperación no están configuradas para la sesión.

Respuesta del usuario:	Configure la lectura destructiva y la recuperación en las propiedades de la sesión.
MQ_29255	El servicio de integración ha truncado datos de mensajes mientras leía desde la cola <cola>:<administrador de colas> en modo de lectura destructiva.
Explicación:	El servicio de integración ha leído un mensaje de WebSphere MQ que excede la precisión de la columna MESSAGE_DATA de la definición de origen de MQSeries. Como resultado, el servicio de integración ha truncado los datos. Puesto que la sesión está ejecutándose en modo de lectura destructiva, la sesión ha fallado y el servicio de integración no ha eliminado el mensaje de la cola de origen.
Respuesta del usuario:	Aumente la precisión de la columna MESSAGE_DATA en la definición de origen MQSeries.
MQ_29265	Los datos del repositorio para el origen <nombre de origen> están corruptos.
Explicación:	El objeto de conexión para la instancia de origen especificada contiene inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Elimine el objeto de conexión para la instancia de origen. Cree un objeto de conexión y asígnelo a la instancia de origen.
MQ_29270	El servicio de integración no pudo crear la configuración regional para el identificador de página de códigos: <página de códigos>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear un objeto conversor I18N.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
MQ_29280	El servicio de integración no ha podido ejecutar una sesión WebSphere MQ en tiempo real que está habilitada para la recuperación y que contiene múltiples particiones.
Explicación:	Una sesión WebSphere MQ en tiempo real que contiene múltiples particiones no puede habilitarse para la recuperación.
Respuesta del usuario:	Elimine las particiones o no habilite la sesión para la recuperación.

Mensajes MSRdr

MSRdr_1007	No se ha podido encontrar la clave de licencia de PowerExchange para el servidor de correo electrónico.
Explicación:	La clave de licencia no contiene una licencia de PowerExchange para el servidor de correo electrónico, o la licencia ha caducado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una nueva licencia de PowerExchange para el servidor de correo electrónico.

MSRdr_1008	No se ha podido encontrar la clave de licencia de PowerExchange para el servidor de correo electrónico para la opción en tiempo real.
Explicación:	Está ejecutando la sesión en modo tiempo real. Su clave de licencia no contiene una licencia de PowerExchange para el servidor de correo electrónico para la opción en tiempo real, o la licencia ha caducado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una nueva licencia para la opción en tiempo real.
MSRdr_1016	No se ha podido conectar al servidor <servername>. Motivo: <reason>
Explicación:	La sesión ha fallado porque el servidor de correo electrónico de destino no admite el protocolo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor de correo electrónico de destino es compatible con el protocolo especificado en los atributos de la conexión de aplicación. -o-
Explicación:	La sesión ha fallado porque el servidor de correo electrónico de destino requiere una conexión segura.
Respuesta del usuario:	Verifique que se está conectando con el servidor de correo electrónico de destino con un protocolo de seguridad como IMAPS o POP3S. -o-
Explicación:	La sesión ha fallado debido a un error de red.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
MSRdr_1019	No se ha podido conectar al servidor <servername>. Motivo: nombre de usuario o contraseña incorrectos. <reason>.
Explicación:	La sesión ha fallado porque no se ha especificado un nombre de usuario y contraseña correctos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se especifica el nombre de usuario y la contraseña correctos.
MSRdr_1020	No se ha podido conectar al servidor <servername>. Motivo: nombre de host del servidor desconocido.
Explicación:	La sesión ha fallado porque la dirección IP o el nombre del servidor de correo electrónico no son correctos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la dirección IP o el nombre del servidor de correo electrónico son válidos. Asimismo, compruebe que el servidor de correo electrónico se está ejecutando.
MSRdr_1021	No se ha podido conectar al servidor <servername>. Motivo: no se ha encontrado un certificado de confianza válido en el almacén de claves cacerts. <reason>.
Explicación:	La sesión ha fallado porque está intentando conectarse con el servidor de correo electrónico con un protocolo de seguridad como IMAPS o POP3S. No se ha encontrado un certificado de confianza válido para el servidor de correo electrónico en el almacén de claves cacerts del equipo que aloja el servicio de integración de PowerCenter.

Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que hay un certificado de confianza válido para este servidor de correo electrónico en el almacén de claves cacerts. El almacén de claves cacerts se ubica en el directorio siguiente: <Directorio de instalación de PowerCenter>\java\jre\lib\security</p> <p>Por ejemplo, utilice la siguiente sintaxis para añadir el certificado certificate.cer al almacén de claves cacerts:</p> <pre><Directorio de instalación de PowerCenter>\java\bin\keytool -import -alias <alias de certificado> -file certificate.cer -keystore <Directorio de instalación de PowerCenter>\java\jre\lib\security\cacerts -v</pre> <p>Nota: Para obtener más información sobre los certificados de confianza, póngase en contacto con el administrador del sistema.</p> <p>Especifique el nombre de archivo de certificado de confianza en los atributos de conexión de aplicación.</p>
MSRdr_1050	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido conectarse con el servidor <servername> de Microsoft Exchange. Motivo: <reason>
Explicación:	<p>PowerExchange para el servidor de correo electrónico utiliza el protocolo MAPI (Exchange Messaging Application Programming Interface) para conectarse al servidor Microsoft Exchange y al menos una de las siguientes declaraciones es verdadera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario del buzón no tiene el inicio de sesión como permiso de servicio. • El servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando en la cuenta de un usuario que no tiene permiso para actuar como parte del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario del buzón tiene el inicio de sesión como permiso de servicio en el equipo del servicio de integración de PowerCenter y que este se ejecute en la cuenta de un usuario que tiene permiso para actuar como parte del sistema operativo.
MSRdr_1080	No se ha podido conectar al archivo PST de Outlook <PST filename>. Motivo: Error al configurar el servicio de mensajería. Contraseña no válida para el archivo PST.
Explicación:	La sesión ha fallado porque el archivo PST de Outlook está protegido por contraseña y puede que no haya especificado una contraseña correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que ha especificado una contraseña correcta para el archivo PST de Outlook.

CAPÍTULO 14

Códigos de mensaje N

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes NODE, 270](#)
- [Mensajes NTSEVR, 270](#)
- [Mensajes NZRDR, 278](#)
- [Mensajes NZWRT, 280](#)

Mensajes NODE

NODE_10014	No se encuentra el recurso <tipo de recurso> <nombre de recurso> en la configuración del nodo.
Explicación:	Se ha utilizado el comando EnableNodeResource o DisableNodeResource para habilitar o deshabilitar un recurso en un nodo. <i>infacmd</i> no ha podido encontrar ningún recurso con el nombre y tipo que se muestran en el nodo.
Respuesta del usuario:	Compruebe las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none">• El recurso mostrado existe en el nodo.• El recurso es del tipo mostrado.• Se ha introducido correctamente el nombre del recurso.

Mensajes NTSEVR

NTSEVR_10000	No se puede cerrar el manipulador del subprocesso principal de servicio.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSEVR_10001	No se puede suspender el subprocesso principal de servicio.
Explicación:	Error interno. Ha intentado detener provisionalmente el servicio de integración en Windows.

Respuesta del usuario:	Intente realizar la operación de nuevo. Si falla de nuevo, póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10003	No se puede reanudar el subprocesso principal de servicio.
Explicación:	Error del sistema operativo. Ha intentado reanudar el servicio de integración en Windows.
Respuesta del usuario:	Intente realizar la operación de nuevo. Si falla de nuevo, póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10005	No se puede establecer el estado del servicio.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Vea el mensaje de error anterior y póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10007	No se puede duplicar el manipulador del subprocesso principal de servicio.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10009	No se puede iniciar el distribuidor de control de servicio.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10011	No se puede registrar el procedimiento del gestor de servicios.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10013	No se puede abrir el administrador de control de servicio. Acceso denegado.
Explicación:	Error del sistema operativo. Ha intentado configurar o iniciar un servicio pero no cuenta con los permisos adecuados.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios para configurar o iniciar un servicio.
NTSERV_10024	No se puede vaciar la clave de registro.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10025	No se puede cerrar la clave de registro.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10026	No se puede inicializar el descriptor de seguridad.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10027	No se puede establecer el descriptor de seguridad DACL.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10028	No se puede crear la clave de registro.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10029	No se puede establecer el valor del registro.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10031	No se puede eliminar la clave de registro.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10032	No se puede asignar memoria.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10033	No se puede abrir la clave de registro.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un valor del registro. Es posible que no cuente con los privilegios para acceder a esa porción del registro.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios de acceso al registro. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10042	No se puede crear una exclusión mutua.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10043	No se puede cerrar una exclusión mutua.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10044	No se puede crear subprocesso.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10045	La espera del subprocesso de servicio principal ha fallado.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10046	La espera de la exclusión mutua de estado ha fallado.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10047	No se puede crear un subprocesso para detener el servicio.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que los recursos sean escasos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10065	No se puede obtener el nombre del equipo local.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que el equipo en el que está alojado el servicio de integración no cuente con recursos suficientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema o libere recursos del sistema.
NTSERV_10066	No se puede obtener información del usuario.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que el equipo en el que está alojado el servicio de integración no cuente con recursos suficientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema o libere recursos del sistema.

NTSERV_10067	No se puede agregar el usuario de PowerMart.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que el equipo en el que está alojado el servicio de integración no cuente con recursos suficientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema o libere recursos del sistema.
NTSERV_10068	No se puede consultar el nombre de cuenta.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que el equipo en el que está alojado el servicio de integración no cuente con recursos suficientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema o libere recursos del sistema.
NTSERV_10069	No se puede administrar la política de derechos del usuario.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que el equipo en el que está alojado el servicio de integración no cuente con recursos suficientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema o libere recursos del sistema.
NTSERV_10070	No se puede conceder el derecho de usuario.
Explicación:	Error del sistema operativo. Es posible que el equipo en el que está alojado el servicio de integración no cuente con recursos suficientes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema o libere recursos del sistema.
NTSERV_10071	No se puede convertir multibyte carácter ancho.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10072	No se puede convertir el carácter ancho a multibyte.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10073	No se puede eliminar el usuario de PowerMart.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10080	No se puede leer el archivo de configuración.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido localizar o leer un archivo de configuración.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

NTSERV_10081	No se puede obtener el valor del registro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10085	Clave no especificada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10086	Tipo de valor de registro no válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10087	No se pueden enumerar las subclaves de registro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10088	Línea inesperada del archivo de configuración.
Explicación:	Un archivo de instalación contiene una línea no válida.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10089	Uso erróneo. Consulte la documentación para saber cuál es el uso correcto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10091	Error de instalación:
Explicación:	Fallo de instalación de Informatica.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo .mif en el directorio Windows en busca de mensajes de error relacionados.
NTSERV_10092	Error de actualización.
Explicación:	Fallo de instalación de Informatica.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo .mif en el directorio Windows en busca de mensajes de error relacionados.
NTSERV_10093	Error de desinstalación.
Explicación:	Error de Windows en la instalación del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

NTSERV_10096	No se puede obtener la clave del registro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10097	No se puede inicializar la DLL de recursos de mensaje.
Explicación:	El archivo pmmsg.dll está ausente o la clave de registro apunta a una ubicación incorrecta.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10098	Especificación de unidad no válida.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10099	No se puede cargar la configuración a partir del registro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10100	Error de espera de salida de proceso secundario.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10101	No se puede encontrar el bloqueo de control de proceso.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10102	No se puede crear el subprocesso para esperar al evento de salida secundario.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10103	No se puede crear el subprocesso para esperar a eliminar el evento.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10105	No se puede crear el proceso.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.

NTSERV_10106	No se puede reanudar el subprocesso.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
NTSERV_10129	No se ha especificado ninguna configuración de registro de eventos.
Explicación:	Un archivo de configuración no contiene una configuración de registro de eventos válida.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10132	El registro detecta una versión de software no válida.
Explicación:	Error en los servicios de registro de Informatica.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10133	Host desconocido en el parámetro Dirección TCP/IP de host.
Explicación:	No se puede encontrar la dirección TCP/IP del host en la configuración del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Introduzca una dirección TCP/IP de host en la configuración del servicio de integración.
NTSERV_10139	Error desconocido al convertir al tipo de datos COM.
Explicación:	Ha intentado convertir datos y la conversión ha fallado. Esto puede deberse a un desbordamiento de datos.
Respuesta del usuario:	Averigüe qué datos han causado el error y luego corrija los datos.
NTSERV_10141	Error al invocar el procedimiento externo COM.
Explicación:	Ha especificado un objeto COM que no es válido o que no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya escrito correctamente el objeto COM, que no esté dañado o que sea válido.
NTSERV_10143	Error al consultar el nombre del host.
Explicación:	El host que aparece en el campo Dirección TCP/IP de host es incorrecto en la configuración del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Introduzca una dirección TCP/IP de host válida en Administrator Tool.
NTSERV_10144	La raíz de la clave no es válida.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NTSERV_10145	No se puede revocar el derecho del usuario.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NTSERV_10146	No se encuentra el archivo adjunto <nombre de archivo>.
Explicación:	Ha configurado una sesión para enviar un correo electrónico post-sesión con un archivo adjunto. El servicio de integración en Windows no ha podido localizar el archivo adjunto especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se hayan especificado correctamente el directorio y el nombre de archivo del archivo adjunto en las propiedades de la sesión. Compruebe que el archivo exista en el directorio especificado.
NTSERV_10147	Los permisos no permiten el acceso de lectura del archivo adjunto <nombre de archivo>.
Explicación:	Ha configurado una sesión para enviar un correo electrónico post-sesión con un archivo adjunto. El servicio de integración en Windows no ha podido acceder al archivo especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que cuenta con privilegios para leer el archivo.
NTSERV_10148	El archivo adjunto <nombre de archivo> no es un archivo normal.
Explicación:	Ha configurado una sesión para enviar un correo electrónico post-sesión con un archivo adjunto. El archivo adjunto que ha especificado no es un archivo de Windows normal. Es posible que sea un nombre de directorio, de servicio o de un dispositivo.
Respuesta del usuario:	Especifique un archivo adjunto normal en la sesión para enviar un correo electrónico post-sesión.
NTSERV_10246	ERROR al adjuntar el archivo.
Explicación:	Ha configurado una sesión para enviar un correo electrónico post-sesión con un archivo adjunto.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.

Mensajes NZRDR

NZRDR_10015	Error en la generación/análisis de la consulta.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
NZRDR_10017	Error en la ejecución de la consulta.
Explicación:	Error interno de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje ODBC en el registro de sesión. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

NZRDR_10109	Error en la lectura de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NZRDR_10013	El servicio de integración no se ha podido conectar con Netezza Performance Server.
Explicación:	La información sobre la conexión es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y compruebe que la entrada DSN sea válida.
NZRDR_10027	Fallo al crear la configuración regional.
Explicación:	Página de códigos no válida establecida para el objeto de conexión.
Respuesta del usuario:	Establezca la página de códigos en el objeto de conexión de modo que sea compatible con Netezza Performance Server.
NZRDR_10028	No se ha podido crear el canal.
Explicación:	El servicio de integración no puede asignar suficiente memoria para crear un canal.
Respuesta del usuario:	Compruebe los recursos del sistema para ver si hay espacio disponible en la unidad de procesamiento central (CPU).
Explicación:	El usuario no cuenta con los permisos necesarios para crear el canal.
Respuesta del usuario:	Obtenga los permisos de acceso de lectura y escritura correspondientes a los archivos y carpetas en los que está instalado el conector.
NZRDR_10030	No se ha podido crear el subproceso.
Explicación:	El servicio de integración no puede asignar suficiente memoria para crear un subproceso.
Respuesta del usuario:	Compruebe los recursos del sistema para ver si hay espacio disponible en la CPU.
NZRDR_10034	Error en la apertura del canal.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
NZRDR_10036	Fallo al crear proceso secundario.
Explicación:	El número total de procesos en ejecución ha excedido el límite del sistema.
Respuesta del usuario:	Cierre cualquier aplicación en ejecución que no sea necesaria en el nodo y vuelva a intentarlo.
Explicación:	El servicio de integración no puede asignar suficiente memoria para crear el proceso secundario.
Respuesta del usuario:	Compruebe los recursos del sistema para ver si hay espacio disponible en la CPU.

Mensajes NZWRT

NZWRT_20029

No se ha podido crear el canal.

Explicación:

El servicio de integración no puede asignar suficiente memoria para crear el canal.

Respuesta del usuario:

Compruebe los recursos del sistema para ver si hay espacio disponible en la CPU.

Explicación:

No cuenta con los permisos necesarios para crear el canal.

Respuesta del usuario:

Obtenga los permisos de acceso de lectura y escritura correspondientes a los archivos y carpetas en los que está instalado el conector.

NZWRT_20034

Error al abrir el canal.

Explicación:

Error interno.

Respuesta del usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

NZWRT_20042

La relación <nombre de tabla> no existe en Netezza Performance Server o no hay ninguna columna en la tabla.

Explicación:

El destino no existe o no hay ninguna columna en el destino.

Respuesta del usuario:

Cree una tabla de destino válida en Netezza Performance Server.

NZWRT_20057

El servicio de integración no se ha podido conectar con Netezza Performance Server.

Explicación:

La información sobre la conexión es incorrecta.

Respuesta del usuario:

Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y compruebe que la entrada DSN sea válida.

NZWRT_20072

No hay ninguna columna enlazada para la actualización.

Explicación:

Es posible que la sesión esté configurada para realizar una operación de actualización, pero las columnas de clave no principal no están enlazadas.

Respuesta del usuario:

Enlace cualquier clave no principal a la instancia de destino en la asignación.

NZWRT_20073

Falta la restricción de clave principal en el destino.

Explicación:

Es posible que el destino no tenga ninguna clave principal.

Respuesta del usuario:

Establezca una clave principal para la instancia de destino en la asignación.

NZWRT_20075

No hay datos disponibles: No se ha podido escribir en el canal.

Explicación:

El origen no ha podido proporcionar datos al destino.

Respuesta del usuario:

Compruebe que el origen sea correcto y que contenga datos.

NZWRT_20076

No se ha podido crear el subprocesso.

Explicación:

El servicio de integración no puede asignar suficiente memoria para crear un subprocesso.

Respuesta del usuario: Compruebe los recursos del sistema para ver si hay espacio disponible en la CPU.

NZWRT_20126

Falta carácter de escape.

Explicación: No se ha especificado un valor de carácter de escape en las propiedades de la sesión.

Respuesta del usuario: Especifique un valor de carácter de escape en las propiedades de la sesión.

CAPÍTULO 15

Códigos de mensaje O

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes OBJM, 282](#)
- [Mensajes ODL, 283](#)
- [Mensajes OPT, 287](#)

Mensajes OBJM

OBJM_54505	El objeto para el que se ha solicitado información de rbrowser no existe.
Explicación:	El proceso del agente de repositorio no ha podido recuperar las propiedades del objeto desde el repositorio porque el objeto no existe.
Respuesta del usuario:	Es posible que se haya eliminado el objeto. Actualice las ventanas del navegador. Compruebe si hay otros mensajes de error en el registro del servicio de repositorio.
OBJM_54509	Obtención Rbrowser: No se puede obtener información del secundario. Es posible que childType no sea válido. (childType = <tipo>).
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
OBJM_54510	Error interno: Error al desbloquear un nodo de árbol de resumen.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
OBJM_54513	Interno: No tiene el bloqueo primario adecuado para acceder al nodo de árbol resumen.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
OBJM_54515	Orden de bloqueo de árbol de resumen incorrecta.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
OBJM_54538	No se puede conectar al repositorio <nombre de repositorio> en la base de datos <nombre de base de datos>.
Explicación:	El proceso del agente de repositorio no se ha podido conectar al repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la base de datos del repositorio esté ejecutándose. Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
OBJM_54543	Error de base de datos: <mensaje de error de base de datos>.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados. Asimismo, póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
OBJM_54544	Error interno del servicio de repositorio: número de error <número de error>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
OBJM_54545	Se ha recibido una solicitud de obtención con un ID de nodo rbrowser <ID> no válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

Mensajes ODL

ODL_26001	Sintaxis de unión externa de Informatica no encontrada.
Explicación:	Ha introducido corchetes ({ }) en un reemplazo de unión de calificador de origen o en un reemplazo de extracción sin utilizar la sintaxis de unión de Informatica dentro de los corchetes.
Respuesta del usuario:	Quite los corchetes y utilice una sintaxis de unión específica de la base de datos o una sintaxis de Informatica dentro de los corchetes.
ODL_26002	Error de sintaxis de unión externa de Informatica no encontrada.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error en la sintaxis de unión exterior en la transformación Source Qualifier.
Respuesta del usuario:	Corrija el error antes de volver a ejecutar la sesión. Busque los mensajes relacionados en el registro de sesión.
ODL_26003	No se encontró la palabra clave OUTER después de la palabra clave LEFT.
Explicación:	Ha omitido la palabra clave OUTER de la sintaxis de unión para una unión exterior.

Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen. Para crear una unión exterior izquierda, utilice las palabras clave LEFT OUTER JOIN.
ODL_26004	No se encontró la palabra clave JOIN después de la palabra clave OUTER.
Explicación:	Ha omitido la palabra clave JOIN de la sintaxis de unión para una unión exterior.
Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen.
ODL_26005	No se encontró la palabra clave OUTER después de la palabra clave RIGHT.
Explicación:	Ha omitido la palabra clave OUTER de la sintaxis de unión para una unión exterior derecha.
Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen. Para crear una unión exterior derecha, utilice las palabras clave RIGHT OUTER JOIN.
ODL_26006	No se encontró la palabra clave JOIN después de la palabra clave INNER.
Explicación:	Ha omitido la palabra clave JOIN de la sintaxis de unión para una unión interior.
Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen. Para crear una unión interior, utilice las palabras clave INNER JOIN.
ODL_26007	No se encontró la palabra clave LEFT o RIGHT antes de la palabra clave OUTER.
Explicación:	Ha omitido la palabra clave LEFT o RIGHT de la sintaxis de unión para una unión exterior.
Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen. Para crear una unión exterior izquierda, utilice las palabras clave LEFT OUTER JOIN. Para crear una unión exterior derecha, utilice las palabras clave RIGHT OUTER JOIN.
ODL_26008	No se admite más de una RIGHT OUTER JOIN.
Explicación:	Ha combinado dos uniones exteriores derechas en la misma sintaxis de unión. Utilice solamente una unión exterior derecha en un calificador de origen individual.
Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen. Si es necesario, cambie las uniones exteriores derechas por uniones exteriores izquierdas. Puede utilizar múltiples uniones exteriores derechas en un calificador de origen individual.
ODL_26009	No se ha encontrado ninguna coma (,) entre los nombres de la tabla.
Explicación:	Ha omitido comas entre los nombres de tabla en la cláusula FROM de la sintaxis de unión exterior.
Respuesta del usuario:	Corrija la sintaxis de la unión en el calificador de origen. Ponga comas entre los nombres de tabla en la cláusula FROM.
ODL_26012	Error interno en la función <nombre de función>. La base de datos no está en un estado correcto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
ODL_26023	Error de punto muerto encontrado.
Explicación:	La base de datos está en punto muerto.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
ODL_26025	Error al obtener el orden de clasificación de la base de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
ODL_26026	El controlador no admite el tipo de datos.
Explicación:	Ha seleccionado un tipo de datos no compatible con la base de datos.
Respuesta del usuario:	Seleccione un tipo de datos compatible con la base de datos.
ODL_26028	El archivo <nombre de archivo> está ausente o corrupto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
ODL_26035	La llamada de ODBC a SQLError ha fallado.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
ODL_26036	Error de llamada ODBC <llamada ODBC>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
ODL_26045	Error al asignar el manipulador de entorno de DB2.
Explicación:	Error de base de datos DB2.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el entorno DB2 esté configurado correctamente. Asimismo, póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
ODL_26046	Error al cargar la biblioteca API masiva.
Explicación:	Error de base de datos DB2.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el entorno DB2 esté configurado correctamente. Asimismo, póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
ODL_26047	No se pudo asignar una instancia API masiva.
Explicación:	Error de base de datos DB2.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el entorno DB2 esté configurado correctamente. Asimismo, póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

ODL_26060	Error fatal: Se ha detectado un error de Teradata que cancela la transacción actual.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado uno de los siguientes errores de Teradata que ha cancelado la transacción actual. <ul style="list-style-type: none"> • 2801 Error de clave de preparación única duplicada. • 2802 Error de fila duplicada. • 2803 Infracción de unicidad de índice secundario. • 3604 No se puede colocar un valor nulo en campo NOT NULL.
Respuesta del usuario:	Elimine la fila que haya causado el error de Teradata y reinicie la sesión.
ODL_26069	No se ha podido crear e inicializar la instancia SQL OLE DB. Motivo <código de error>: <error de sistema>.
Explicación:	El servicio de repositorio o el servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos de Microsoft SQL Server debido al fallo de una o más llamadas de función API de Microsoft SQL Server.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todas las clases Microsoft SQL Server especificadas estén registradas correctamente en el registro. Luego vuelva a registrar oledb32.dll. [Regsvr32 \Program Files \Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll]. Use el código de error devuelto y el mensaje de error para determinar la causa de este error.
ODL_26071	Los tipos de clave de partición de gráfico/gráfico var sólo se admiten en servidores con movimiento de datos UNICODE habilitado.
Explicación:	Ha ejecutado una sesión con establecimiento de partición de base de datos en un servicio de integración que se ejecutaba en modo ASCII y la tabla destino IBM DB2 utiliza una clave de establecimiento de particiones con una columna gráfica o gráfica var.
Respuesta del usuario:	Ejecute la sesión en un servicio de integración en modo Unicode.
ODL_26095	El tipo de clave de partición BigInt sólo se puede utilizar en modo de alta precisión.
Explicación:	Una sesión que carga datos en un destino IBM DB2 está configurada para particiones de base de datos y la clave de partición de tabla de base de datos es una columna BigInt, pero no se ha habilitado alta precisión para la sesión.
Respuesta del usuario:	Habilite la alta precisión para la sesión o seleccione una clave de partición de tablas destino que no sea una columna BigInt.
ODL_26111	Falta la licencia de alta disponibilidad. Se ha omitido el tiempo de espera de fiabilidad especificado para la conexión de base de datos <nombre de conexión>.
Explicación:	El período de reintento de conexión está configurado en el objeto de conexión de base de datos, pero no tiene la opción de alta disponibilidad. Se ha omitido el período de reintento.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
ODL_26113	El número de parámetros de modo masivo=<número de parámetros> ha excedido el número de parámetros admitido <número de parámetros>.
Explicación:	El número de parámetros especificado para la propiedad personalizada DB2BulkModeParameters es mayor de cuatro.

Respuesta del usuario:	Compruebe que el número de parámetros especificado para la propiedad personalizada DB2BulkModeParameters sea menor o igual a cuatro.
ODL_26114	<Valor> no es un parámetro válido para la propiedad personalizada DB2BulkModeParameters.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la propiedad personalizada DB2BulkModeParameters utilice uno o más de los siguientes parámetros válidos: DATABUFFER, CPUPARALLELISM, WARNINGCOUNT o FILEYPEMODE.
ODL_26115	<Valor> no es un par clave:valor válido para la propiedad personalizada DB2BulkModeParameters.
Explicación:	No se ha especificado correctamente el DATABUFFER, CPUPARALLELISM o WARNINGCOUNT.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor de DATABUFFER, CPUPARALLELISM o WARNINGCOUNT sea un entero.
ODL_26116	El parámetro FILEYPEMOD requiere comillas sencillas al principio y final del valor de cadena.
Respuesta del usuario:	Compruebe que aparezcan comillas simples al principio y final del valor de cadena para el parámetro FILEYPEMOD. Por ejemplo, escriba FILEYPEMOD:'cadena'.
ODL_26138	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido encontrar el adaptador de tiempo de ejecución de paquete compuesto de OSGi [{0}] para el sistema operativo [{1}]. Copie el adaptador de tiempo de ejecución de paquete compuesto de OSGi y compruebe que ha establecido la entrada correcta para la API en el archivo plugin.xml.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que ha copiado el adaptador de tiempo de ejecución de paquete compuesto de OSGi en INFA_HOME\plugins\dynamic\AdapterName\runtime. Compruebe también que ha configurado la entrada correcta para la API en el archivo plugin.xml para el sistema operativo en el que está ejecutando el adaptador.

Mensajes OPT

OPT_63005	ERROR: Error de optimización de inserción para la sesión <nombre de transformación>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
OPT_63006	ERROR: La optimización de inserción no pudo establecer la correspondencia entre el tipo de datos de PowerCenter <tipo de datos> y un tipo de datos de la base de datos <base de datos>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido asignar el tipo de datos de forma correcta.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

OPT_63007	ERROR: no se pudo expandir el parámetro de configuración [\$\$PushdownConfig].
Explicación:	El servicio de integración no ha podido expandir el parámetro de configuración \$ \$PushdownConfig porque no ha podido localizar el archivo de parámetros o el parámetro especificado dentro del archivo de parámetros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de parámetros contenga la ruta correcta y que se haya especificado un valor para el parámetro \$\$PushdownConfig dentro del archivo.
OPT_63008	ERROR: el parámetro de configuración [\$\$PushdownConfig] contiene un valor no válido.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido expandir el parámetro de configuración \$ \$PushdownConfig porque el archivo de parámetros especifica un valor no válido para el parámetro \$\$PushdownConfig.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de parámetros especifique un valor válido para el parámetro de configuración \$\$PushdownConfig.
OPT_63009	ERROR: la optimización de inserción del origen se detiene en la transformación [\\] debido a un error interno durante el análisis de una marca de tiempo. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
Explicación:	Se ha producido un error interno al analizar una marca de tiempo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
OPT_63014	La optimización de inserción para el origen se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque la asignación contiene demasiadas ramas de canalización.
Explicación:	La asignación contiene más de 64 ramas bidireccionales, 43 ramas tridireccionales o 32 ramas cuatridireccionales. El servicio de integración no puede generar SQL para insertar todas las ramas de la asignación en la base de datos.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63015	La optimización de inserción para el destino se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque la asignación contiene demasiadas ramas de canalización.
Explicación:	La asignación contiene más de 64 ramas bidireccionales, 43 ramas tridireccionales o 32 ramas cuatridireccionales. El servicio de integración no puede generar SQL para insertar todas las ramas de la asignación en la base de datos.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63021	La optimización de inserción se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque está conectada con múltiples destinos.
Explicación:	Ha intentado insertar una transformación en múltiples destinos para una optimización de inserción parcial en el lado del destino. El servicio de integración no puede generar el SQL para insertar la transformación en ambos destinos.
Respuesta del usuario:	Ninguno.

OPT_63022	La optimización de inserción para el destino se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque ningún puerto depende de los valores de la transformación de nivel superior <nombre de transformación>.
Explicación:	Ha creado una expresión que no utiliza valores de puerto de salida de nivel superior. El servicio de integración no puede generar una declaración SQL para una expresión que no utiliza puertos de salida desde transformaciones de nivel superior porque no puede determinar los valores que utilizar.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63070	La optimización de inserción para el origen se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque es un punto de nueva partición y el tipo de partición no es de clave hash automática o de transferencia.
Explicación:	Para insertar la lógica de transformación de una transformación particionada en la base de datos, el tipo de partición debe ser de clave hash automática o de transferencia. Si el tipo de partición es de clave hash automática, el origen debe estar particionado según un rango de claves, y los rangos de claves no pueden tener huecos o solaparse.
Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de partición de la transformación a claves hash automáticas o de transferencia.
OPT_63072	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de partición <nombre de transformación> porque el origen no tiene ninguna partición de intervalo de claves.
Explicación:	La transformación utiliza una partición de claves hash automáticas y el origen no tiene una partición de intervalo de claves. Cuando la partición es de claves hash automáticas también debe configurar el origen para la partición de intervalo de claves.
Respuesta del usuario:	Configure el origen para una partición de intervalo de claves.
OPT_63076	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque el origen tiene una partición con un intervalo de claves final distinto del intervalo de claves inicial de la siguiente partición.
Explicación:	Ha configurado el origen para particiones de intervalos de clave, pero no se ha asegurado de que el intervalo de claves final coincida con el intervalo inicial de la siguiente partición. El intervalo de clave final para cada partición debe ser igual al intervalo inicial de la siguiente partición y no puede solaparse con la partición siguiente.
Respuesta del usuario:	Modifique el intervalo de claves inicial o final para asegurarse de que el intervalo de claves de la partición sea igual al intervalo inicial de la siguiente partición.
OPT_63077	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de partición <nombre de transformación> porque el origen contiene un filtro definido por el usuario según la partición.
Explicación:	Ha añadido una condición de filtro única definida por el usuario a la transformación Source Qualifier. Dos o más particiones utilizan una condición de filtro diferente. El servicio de integración no puede empujar la lógica de transformación al origen cuando se utiliza un filtro único definido por el usuario.
Respuesta del usuario:	Ninguno.

OPT_63078	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque una transformación de agregación de nivel superior no tiene ninguna partición correcta en la clave de agregado.
Explicación:	Ha configurado una grupo por puerto para la transformación de agregación ascendente que es diferente de la clave de partición especificada para la partición clave-rango. El grupo por puerto y la clave de partición deben coincidir.
Respuesta del usuario:	Configure el grupo por puerto y la clave de partición para que coincidan.
OPT_63079	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque una transformación de ordenación de nivel superior no tiene ninguna partición correcta en la clave de ordenación única.
Explicación:	Ha configurado una clave de clasificación para la transformación de ordenación ascendente que es diferente de la clave de partición especificada para la partición clave-rango. La clave de clasificación y la clave de partición deben coincidir.
Respuesta del usuario:	Configure la clave de clasificación y la clave de partición para que coincidan.
OPT_63080	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque una transformación de unión de nivel superior no tiene ninguna partición correcta en la clave de unión.
Explicación:	Ha configurado una clave de clasificación para la transformación de unión ascendente que es diferente de la clave de partición especificada para la partición clave-rango. La condición de unión y la clave de partición deben coincidir.
Respuesta del usuario:	Configure la condición de unión y la clave de partición para que coincidan.
OPT_63081	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque una transformación de agregación de nivel inferior no tiene ninguna partición correcta en la clave de agregado.
Explicación:	Ha configurado una grupo por puerto para la transformación de agregación descendente que es diferente de la clave de partición especificada para la partición clave-rango. El grupo por puerto y la clave de partición deben coincidir.
Respuesta del usuario:	Configure el grupo por puerto y la clave de partición para que coincidan.
OPT_63082	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque una transformación de ordenación de nivel inferior no tiene ninguna partición correcta en la clave de ordenación única.
Explicación:	Ha configurado una clave de clasificación para la transformación de ordenación ascendente que es diferente de la clave de partición especificada para la partición clave-rango. La clave de clasificación y la clave de partición deben coincidir.
Respuesta del usuario:	Configure la clave de clasificación y la clave de partición para que coincidan.

OPT_63083	La optimización de inserción para el origen se detiene en el punto de nueva partición <nombre de transformación> porque una transformación de unión de nivel inferior no tiene ninguna partición correcta en la clave de unión.
Explicación:	Ha configurado una clave de clasificación para la transformación de unión ascendente que es diferente de la clave de partición especificada para la partición clave-rango. La condición de unión y la clave de partición deben coincidir.
Respuesta del usuario:	Configure la condición de unión y la clave de partición clave-rango para que coincidan.
OPT_63102	La optimización de inserción se detiene en la transformación de calificador de origen <nombre de transformación> porque contiene un reemplazo de SQL y la creación de vistas no está habilitada.
Explicación:	Ha configurado una sesión que contiene un reemplazo de SQL para la optimización de inserción, pero no ha configurado la sesión para crear una vista.
Respuesta del usuario:	Cuando configure la sesión que contiene un reemplazo de SQL para la optimización de inserción, asegúrese de configurarla para crear una vista. Este ajuste se configura en la ficha Propiedades de las propiedades de la sesión.
OPT_63106	La optimización de inserción se detiene en la transformación de calificador de origen <nombre de transformación> porque el reemplazo de SQL no se ha especificado para todas las particiones.
Explicación:	Cuando se configura una sesión que contiene un reemplazo SQL para la optimización de inserción, debe configurar el reemplazo SQL para todas las particiones en la sesión.
Respuesta del usuario:	Configure un reemplazo SQL para todas las particiones en la sesión.
OPT_63107	La optimización de inserción se detiene en la transformación de calificador de origen <nombre de transformación> porque contiene un reemplazo de SQL con sintaxis de unión de Informatica.
Explicación:	El reemplazo SQL contiene una sintaxis de unión de Informatica. Debido a que el servicio de integración crea una vista para procesar el reemplazo SQL, la sintaxis debe ser compatible con la base de datos de origen.
Respuesta del usuario:	Utilice la sintaxis de la base de datos de origen cuando escriba el reemplazo SQL.
OPT_63108	La optimización de inserción se detiene en la transformación de calificador de origen <nombre de transformación> porque contiene una unión definida por el usuario con sintaxis de unión de Informatica.
Explicación:	La unión definida por el usuario contiene una sintaxis de unión de Informatica. Debido a que el servicio de integración empuja la lógica de transformación para la unión hacia la base de datos de origen, la sintaxis debe ser compatible con la base de datos de origen.
Respuesta del usuario:	Utilice la sintaxis de la base de datos de origen cuando escriba la unión definida por el usuario.

OPT_63120	La optimización de inserción se detiene en la transformación de agregación <nombre de transformación> porque hay una transformación de agregación de nivel superior.
Explicación:	La transformación de agregación es la segunda transformación de agregación del canal. El servicio de integración no puede generar declaraciones SQL para más de una transformación de agregación en un canal. Esto es así porque el SQL generado para dos transformaciones de agregación consecutivas da como resultado una función de agregación anidada que no puede procesarse en la base de datos.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63131	La optimización de inserción se detiene en la transformación de unión <nombre de transformación> porque una canalización de entrada contiene una transformación de agregación.
Explicación:	Existe una transformación de agregación en un canal de entrada. La base de datos debe realizar operaciones de unión antes de las operaciones de agregación de modo que el servicio de integración no pueda generar una declaración SQL para una transformación de unión que se encuentra a un nivel inferior de una transformación de agregación.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63133	La optimización de inserción se detiene en la transformación de unión <nombre de transformación> porque se ha configurado para una unión externa y el origen principal une varias tablas.
Explicación:	El origen maestro une múltiples tablas. El servicio de integración no puede generar SQL para unir múltiples tablas con una unión exterior.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63147	La optimización de inserción se detiene en la transformación de búsqueda <nombre de transformación> porque es un flujo descendente desde una transformación de agregación.
Explicación:	La transformación de búsqueda se encuentra flujo abajo respecto a la transformación de agregación en el canal. El servicio de integración no puede generar declaraciones SQL para una transformación de búsqueda que se encuentra flujo abajo respecto a una transformación de agregación.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63152	La optimización de inserción se detiene en la transformación de ordenación <nombre de transformación> porque la clave única <nombre de puerto> no se usa en el nivel inferior.
Explicación:	El servicio de integración no puede generar SQL para una transformación de ordenación configurada para una clasificación única cuando la clave única no se utiliza en un nivel inferior.
Respuesta del usuario:	Ninguno.

OPT_63157	La optimización de inserción se detiene en la transformación de unión <nombre de transformación> porque los orígenes utilizan conexiones de base de datos diferentes.
Explicación:	La transformación de unión une orígenes de bases de datos distintas o que utilizan conexiones de base de datos distintas.
Respuesta del usuario:	Si la transformación de unión une orígenes de una misma base de datos, asegúrese de que especifique la misma conexión de base de datos en las propiedades de la sesión.
OPT_63170	ERROR: la optimización de inserción se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque contiene una expresión no válida.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
OPT_63175	ERROR: La optimización de inserción se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque el parámetro de asignación <nombre de parámetro de asignación> no se puede expandir.
Explicación:	La transformación contiene un parámetro de asignación que no se puede expandir. Es posible que el archivo de parámetros esté corrupto, que la ruta del archivo de parámetros sea incorrecta o que el nombre del archivo de parámetros sea incorrecto.
Respuesta del usuario:	Modifique el archivo de parámetros, la ruta del archivo de parámetros o el nombre del archivo de parámetros.
OPT_63177	La optimización de inserción se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque la expresión <expresión> con parámetros <nombre de parámetro> no se puede insertar en la base de datos.
Explicación:	La expresión utiliza un parámetro que representa un tipo de datos que no es compatible en la base de datos.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63193	La optimización de inserción para el destino se detiene en la transformación <nombre de transformación> porque la expresión <nombre de expresión> usa una expresión booleana para el parámetro <nombre de parámetro>.
Explicación:	La expresión numérica contiene una subexpresión booleana. Los valores numéricos y los booleanos no son compatibles en SQL. Para convertir una expresión booleana en una expresión numérica, la base de datos requiere una instrucción de caso, que no se puede realizar con la optimización de inserción del destino.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
OPT_63205	Error durante la partición de una sesión en tiempo de ejecución.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido establecer la partición dinámica de la sesión.
Respuesta del usuario:	Revise otros errores en el registro de sesión para determinar la causa.

OPT_63206	Recuento de particiones no válido <recuento>.
Explicación:	La partición dinámica se basa en el número de particiones, pero el atributo no contiene un valor válido.
Respuesta del usuario:	Establezca el número de particiones como el parámetro de sesión \$DynamicPartitionCount o introduzca un número mayor que 1.
OPT_63207	El recuento de particiones es 1. La partición dinámica está deshabilitada.
Explicación:	El atributo de sesión Número de particiones es 1. La sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Establezca el número de particiones en un número mayor que 1 o cambie el método de partición.
OPT_63213	Error durante la recuperación de información de particiones de la base de datos <nombre de base de datos>.
Explicación:	Cuando se usan particiones de bases de datos, el servicio de integración genera consultas SQL para acceder a los datos de cada partición de la base de datos. Error de las consultas del servicio de integración del catálogo del sistema de base de datos.
Respuesta del usuario:	Revise los mensajes previos para determinar por qué no se puede acceder a la base de datos.
OPT_63214	Error durante la creación de particiones.
Explicación:	El servicio de integración está utilizando particiones de base de datos, pero no puede recuperar los ID de partición o los nombres de partición.
Respuesta del usuario:	Revise los mensajes previos para determinar por qué no se puede acceder a las particiones.
OPT_63215	Error durante la partición de atributos de sesión.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear atributos a nivel de partición para particiones dinámicas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que introduce valores válidos para los parámetros de la sesión que el servicio de integración usa para crear atributos de partición dinámica. Los atributos a nivel de partición incluyen origen, destino y nombres y ubicaciones de los archivos de rechazo.
OPT_63216	Error durante la partición del intervalo de claves para la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	Está usando la partición del intervalo de claves y el servicio de integración no puede establecer la partición de intervalos de clave definida para una transformación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que no haya huecos en los intervalos de claves o que los intervalos no se solapen.
OPT_63217	La transformación <nombre de transformación> utiliza un tipo de datos de intervalo de claves que no permite la partición.
Explicación:	La clave de partición del intervalo de claves debe ser un número o una fecha para una sesión con particiones dinámicas.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la partición dinámica o cambie el tipo de clave a un número o una fecha.

OPT_63218	No se ha cerrado el intervalo de claves.
Explicación:	No se puede habilitar la partición dinámica para una transformación que utiliza un intervalo abierto de números de clave de partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la partición dinámica o cambie el intervalo de claves por un intervalo de números cerrado.
OPT_63219	La transformación <transformación> usa una partición de transferencia no permitida por la partición dinámica.
Explicación:	No se puede habilitar la partición dinámica para un origen relacional utilizando un tipo de partición de transferencia. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la partición dinámica o utilice un tipo de partición de base de datos.
OPT_63220	La transformación <nombre de transformación> especifica un SQL definido por el usuario que no permite la partición.
Explicación:	Ha habilitado la partición dinámica para una sesión con una transformación que tiene un SQL definido por el usuario. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la partición dinámica o elimine el SQL definido por el usuario.
OPT_63221	La transformación Source Qualifier <nombre de transformación> no admite la partición porque no se pueden establecer particiones en una o varias transformaciones de nivel superior de la transformación Source Qualifier.
Explicación:	El número de particiones debe ser coherente en todo el canal de una asignación. Si el servicio de integración no puede establecer particiones dinámicamente en un canal, no establece particiones en el canal. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el establecimiento de particiones dinámico.
OPT_63222	La transformación <nombre de transformación> no admite la partición porque la partición dinámica de lectores de SDK no se permite.
Explicación:	Ha habilitado la partición dinámica en una sesión que contiene un origen SDK. No se puede habilitar la partición dinámica para orígenes y destinos de SDK y PowerExchange. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el establecimiento de particiones dinámico.
OPT_63223	La transformación <nombre de transformación> no admite la partición porque la partición dinámica de escritores de SDK no se permite.
Explicación:	Ha habilitado la partición dinámica en una sesión que contiene un destino SDK. No se puede habilitar la partición dinámica para orígenes y destinos de SDK y PowerExchange. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el establecimiento de particiones dinámico.

OPT_63224	La transformación <nombre de transformación> no admite la partición porque la partición dinámica de lectores de XML no se permite.
Explicación:	Ha habilitado la partición dinámica de un canal que contiene una transformación de origen XML. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el establecimiento de particiones dinámico.
OPT_63225	La transformación <nombre de transformación> no admite la partición porque la partición dinámica de escritores de XML no se permite.
Explicación:	Ha habilitado la partición dinámica de un canal que contiene una transformación de destino XML. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite el establecimiento de particiones dinámico.
OPT_63226	La transformación <nombre de transformación> no admite la partición porque el atributo apto para la partición <nombre de atributo> tiene un valor especificado por el usuario.
Explicación:	El servicio de integración no establece la partición de una transformación cuando se introduce un valor para un atributo a nivel de partición.
Respuesta del usuario:	Para utilizar el establecimiento dinámico de particiones con una transformación Custom, borre el atributo referido. Para otras transformaciones, establezca el directorio de la memoria caché en el valor predeterminado, \$PMCacheDir.
OPT_63227	La transformación <nombre de transformación> no admite la partición.
Explicación:	Ha habilitado la partición dinámica para una sesión que contiene una transformación que no admite partición. De forma predeterminada, la sesión se ejecuta en una sola partición.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la partición dinámica o cambie la transformación que no admite partición.
OPT_63229	No se puede determinar el recuento de particiones para la partición dinámica porque se ha detectado un error durante la expansión del parámetro <nombre de parámetro>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido determinar el número de particiones a crear.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro de sesión \$DynamicPartitionCount contenga un número mayor que 1.
OPT_63234	La partición dinámica no pudo detectar el número de CPU debido al siguiente error del sistema: <error>.
Explicación:	Se produjo un error fatal. Si el servicio de integración se ejecuta en una malla, el error fatal se ha producido en un nodo que ejecutaba el proceso DTM preparador.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión en busca de mensajes relacionados o póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
OPT_63282	La optimización de inserción del origen se detiene en el punto de partición <nombre de partición>.
Explicación:	El servicio de integración no puede determinar por qué la optimización de inserción se detiene en este punto de la partición.

Respuesta del
usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

CAPÍTULO 16

Códigos de mensaje P

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes del analizador, 298](#)
- [Mensajes PCCL, 299](#)
- [Mensajes PCSF, 302](#)
- [Mensajes PETL, 319](#)
- [Mensajes PMF, 322](#)
- [Mensajes PMJVM, 325](#)
- [Mensajes PR, 325](#)
- [Mensajes PWX, 331](#)
- [Mensajes PWXCMD, 333](#)
- [Mensajes PWXLog, 336](#)
- [Mensajes PWXNative, 337](#)
- [Mensajes PWXPC, 338](#)

Mensajes del analizador

Parser_34300	Error al analizar <i>nombre_de_archivo</i>. Estos metadatos no se pueden leer.
Explicación:	El archivo de metadatos contiene errores de sintaxis que impiden que se pueda leer.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Corrija los errores en el archivo y vuelva a ejecutar el comando.
Parser_34301	Mensaje de error devuelto por el analizador
Explicación:	Se produjo un error mientras se analizaba el cuaderno.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar el comando.

Mensajes PCCL

PCCL_97001	No se puede obtener la propiedad de la conexión <nombre de propiedad>.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio de PowerCenter contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCCL_97006	El servicio de integración no ha podido respaldar la recuperación de la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCCL_97007	No se ha podido obtener una referencia de conexión para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCCL_97008	No se ha podido obtener una conexión para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCCL_97009	El servicio de integración no ha podido inicializar las propiedades de conexión para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar una conexión con el origen. Los atributos de la conexión no son válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los atributos de la conexión en el objeto de conexión.
PCCL_97010	No se puede obtener la propiedad de la sesión <nombre de propiedad de sesión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCCL_97011	El servicio de integración no ha podido inicializar las propiedades de sesión para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el repositorio. Las propiedades de sesión para la instancia del calificador de origen no son válidas.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.

PCCL_97012	El servicio de integración no ha podido inicializar el controlador para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el repositorio. Las propiedades de sesión para la instancia del calificador de origen no son válidas.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97013	El servicio de integración no ha podido inicializar el origen para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCCL_97014	La carpeta de memoria caché especificada para la partición del complemento reader <partición> no es válida.
Explicación:	La carpeta de memoria caché para recuperación en las propiedades de la sesión no es válida.
Respuesta del usuario:	Especifique una carpeta de memoria caché para recuperación válida en las propiedades de la sesión.
PCCL_97015	Error de la partición <partición> del servicio de integración para registrar la recuperación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido configurar la recuperación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97019	Error fatal al traer los mensajes.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error al leer desde el origen. Ha habido un error en una aplicación de terceros.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error anterior para obtener más información.
PCCL_97020	La partición <partición> del servicio de integración no ha podido cerrar el punto de comprobación en el punto de vaciado en tiempo real: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido confirmar mensajes en el destino al finalizar el intervalo de latencia de vaciado en tiempo real. La sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97021	La partición <partición> del servicio de integración no ha podido cerrar el punto de comprobación en el final del archivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido confirmar mensajes en el destino después de alcanzar las condiciones de finalización. La sesión de ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.

PCCL_97022	Error de la partición <partición> del servicio de integración para guardar el mensaje en la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido guardar un mensaje en la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97023	No se ha podido deserializar el mensaje en memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer el mensaje en la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97024	La partición del servicio de integración <partición> ha truncado el último mensaje guardado en la memoria caché.
Explicación:	Esto es un mensaje informativo. El servicio de integración ha truncado el último mensaje de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
PCCL_97025	La partición <partición> del servicio de integración no ha podido truncar la memoria caché de mensajes al último mensaje serializado: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido truncar el último mensaje de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97026	Error de la partición <partición> del servicio de integración para vaciar la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido vaciar la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97027	El servicio de integración no ha podido conectarse al origen de datos externos.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido conectar con la aplicación de un tercero.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error anterior para obtener más información.
PCCL_97028	Error de la partición <partición> del servicio de integración para anular el registro de recuperación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PCCL_97029	Error de la partición <partición> del servicio de integración para leer el mensaje guardado en la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer el mensaje guardado en la memoria caché. La memoria caché puede contener incoherencias.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97030	No se ha podido serializar el mensaje de la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido escribir el mensaje en la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCCL_97031	No se puede obtener el atributo de la carpeta de memoria caché para la partición del complemento reader <partición>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PCCL_97033	El servicio de integración no ha podido inicializar la extensión de metadatos para la instancia del calificador de origen <nombre de calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PCCL_97034	Se ha alcanzado el umbral de errores para la sesión. El número de errores detectado ha excedido el valor de umbral <número de umbral de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha alcanzado el umbral de error configurado en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Elimine los errores en los datos. Aumente el umbral de error.

Mensajes PCSF

PCSF_10004	Fallo de autenticación de <nombre de usuario> debido a <mensaje de error>.
Explicación:	Fallo de autenticación para el usuario especificado.
Respuesta del usuario:	Solucione el problema con los detalles proporcionados en el mensaje de error.
PCSF_10005	Un intento de <actividad> para acceder a <nombre de objeto> ha fallado para <nombre de usuario> porque: <texto del error>.
Explicación:	Un usuario ha intentado ejecutar un comando que accede al objeto especificado. No se ha podido ejecutar el comando porque el programa de línea de comandos no puede acceder al objeto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario especificado en el comando tenga permisos para el objeto.

PCSF_10006	No se ha proporcionado ninguna referencia al servicio de integración.
Explicación:	Error de validación para un servicio SAP BW porque no se ha encontrado ninguna referencia al servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Configure el servicio de integración para el servicio SAP BW.
PCSF_10007	No se puede conectar al repositorio <nombre de repositorio> porque: <texto del error>.
Explicación:	El servicio de repositorio ha detectado un error al conectarse con el repositorio.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje.
PCSF_10013	No se ha definido el archivo domains.infa en las propiedades del sistema.
Explicación:	El sistema no ha podido localizar el archivo domains.infa, necesario para comunicarse con el dominio.
Respuesta del usuario:	Error interno. Intente iniciar de nuevo Informatica Services. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCSF_10015	No se puede procesar esta solicitud sin el nombre de dominio o el nombre de host y el número de puerto.
Explicación:	El comando necesita que se introduzca el nombre de dominio o el nombre de host y el número de puerto como opción del comando. No se ha introducido ningún nombre de dominio o host y número de puerto.
Respuesta del usuario:	Introduzca el nombre de dominio o el nombre de host y el número de puerto como opción del comando.
PCSF_10017	No se ha recibido respuesta desde <URL> porque: <texto del error>.
Explicación:	PowerCenter Client no ha recibido ninguna respuesta desde ningún servicio de la URL.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje.
PCSF_10019	Error de la operación <nombre de operación> del servicio <nombre de servicio> debido a: <texto del error>.
Explicación:	El administrador de servicios ha intentado realizar una operación. Sin embargo, la operación ha fallado debido a un error.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
PCSF_10020	No se puede escribir en el archivo <nombre de archivo de dominio>.
Explicación:	El archivo domains.infa es de sólo lectura o no hay suficiente espacio de disco disponible.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el archivo domains.infa no sea de sólo lectura y que haya suficiente espacio de disco disponible.
PCSF_10024	Tiempo de espera agotado al intentar conectar al dominio [{domain}] del servicio de búsqueda [{service}].
Explicación:	PowerCenter Client no ha podido conectarse al dominio dentro del período de espera de fiabilidad.

Respuesta del usuario:	Compruebe que el dominio esté funcionando y vuelva a conectarse al dominio. Si el dominio no está ejecutándose, pida al administrador del dominio que inicie PowerCenter Services.
PCSF_10025	No se puede analizar el mensaje: <texto del error>.
Explicación:	El administrador de servicios ha recibido una respuesta con un contenido de mensaje inconsistente. Como resultado, la operación ha fallado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje.
PCSF_10027	No se encuentra ninguna conectividad de puerta de enlace para el dominio <nombre>.
Explicación:	El programa de la línea de comandos no ha podido encontrar el dominio especificado en el comando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el dominio exista y que se haya introducido correctamente el nombre del dominio.
PCSF_10028	No se puede responder a la operación <nombre de operación> del servicio <nombre de servicio>: <texto del error>.
Explicación:	El administrador de servicios ha intentado realizar una operación. Sin embargo, la operación ha fallado debido a un error.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
PCSF_10039	El dominio enlazado <nombre de dominio enlazado> debe especificar una puerta de enlace como mínimo.
Explicación:	Error al validar un dominio enlazado porque no se ha especificado ninguna puerta de enlace.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de especificar una puerta de enlace como mínimo.
PCSF_10060	El valor <valor> ha excedido la longitud máxima <longitud máxima>.
Explicación:	Una longitud de valor excede el valor máximo.
Respuesta del usuario:	Acorte el valor para que sea menor que el valor máximo.
PCSF_10081	No se puede deserializar <nodo o dominio> archivo de configuración <nombre de archivo de metadatos>.
Explicación:	El administrador de servicios tiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCSF_10095	Se ha detectado un token inesperado durante la deserialización.
Explicación:	Error interno. Se ha detectado un token inesperado mientras se leía un objeto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PCSF_10131	La clave de licencia se ha aplicado previamente.
Explicación:	Ha intentado agregar una clave incremental que ya se había agregado.

Respuesta del usuario:	Para habilitar opciones adicionales, utilice una clave incremental diferente.
PCSF_10132	No se puede aplicar más de una clave original a una licencia. Para actualizar una licencia existente, seleccione un archivo de licencia con una clave incremental.
Explicación:	Cada licencia necesita una clave original. No se puede aplicar más de una clave original a la misma licencia. Debe utilizar una clave incremental para actualizar una licencia existente. Tiene que utilizar una clave original para crear una licencia.
Respuesta del usuario:	Aplice la clave incremental a la licencia existente para actualizar la licencia. Cree una licencia con la clave original.
PCSF_10133	La fecha de emisión de la clave original debe ser anterior a las fechas de emisión de las claves incrementales.
Explicación:	Cada clave incremental debe emitirse después de la clave original.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave incremental válida.
PCSF_10135	No se puede descifrar la clave de licencia.
Explicación:	El archivo de la clave de licencia es ilegible.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.
PCSF_10136	La licencia no es válida. El servicio de licencias ha detectado un valor de atributo no válido en la licencia.
Explicación:	La clave proporcionada no se ha validado puesto que no está cifrada correctamente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.
PCSF_10137	La licencia no es válida. El servicio de licencias ha detectado un valor no válido <valor de fecha de inicio> para el atributo Begin Date.
Explicación:	La licencia no es válida. El atributo Begin Date del archivo de licencia no es válido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.
PCSF_10138	La licencia no es válida. El servicio de licencias ha detectado un valor no válido <valor de fecha de caducidad> para el atributo Expiry Date.
Explicación:	El atributo Expiry Date del archivo de licencia no es válido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.
PCSF_10139	La licencia no es válida. El servicio de licencias ha detectado un valor no válido <valor de fecha de emisión> para el atributo Issue Date.
Explicación:	El atributo Issue Date del archivo de licencia no es válido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.

PCSF_10140	La licencia no es válida. El servicio de licencias ha detectado un valor no válido <número de CPU> para el atributo de CPU.
Explicación:	El atributo de CPU del archivo de licencia no es válido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.
PCSF_10141	La licencia no es válida. El servicio de licencias ha detectado un valor no válido <número de repositorios> para el atributo de repositorios.
Explicación:	El administrador de servicios no ha podido validar la licencia porque el número de repositorios no es válido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia nueva.
PCSF_10304	No se puede conectar a la URL <URL> para realizar la operación <nombre de operación> del servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	Un cliente o un servicio ha intentado conectarse a la URL para realizar una operación. Sin embargo, la operación ha fallado porque el cliente o el servicio no ha podido conectarse a la URL dentro del período de espera de fiabilidad.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de host y el número de puerto de la URL y vuelva a intentar la operación.
PCSF_10305	No se puede conectar a la puerta de enlace <nombre de dominio> para buscar el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El componente PowerCenter no se ha podido conectar al administrador de servicios en el nodo de puerta de enlace para buscar un servicio dentro del período de espera de fiabilidad.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nodo de la puerta de enlace esté en marcha.
PCSF_10306	Se ha interrumpido la operación <nombre de operación> del servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El servicio no ha podido realizar la operación. Este error puede ocurrir porque el administrador de servicios está en proceso de apagarse.
Respuesta del usuario:	Reinicie el nodo.
PCSF_10322	Ocurrió el siguiente error durante el registro para registrar el servicio: <texto del error>.
Explicación:	El administrador de registros no puede procesar eventos de registro debido al error de sistema operativo que se muestra. Por ejemplo, es posible que el sistema de archivos compartido no esté disponible.
Respuesta del usuario:	Corrija los errores que aparecen en el archivo node.log. El archivo node.log se encuentra en el directorio server\tomcat\logs.
PCSF_10325	Umbral de error excedido para el número de intentos de registro. Desactivando mensajería garantizada.
Explicación:	Ha habido demasiados errores mientras el administrador de registros estaba procesando eventos de registro.

Respuesta del usuario:	Corrija los errores que aparecen en el archivo node.log. El archivo node.log se encuentra en el directorio server\tomcat\logs.
PCSF_10326	Se produjo el siguiente error mientras se generaba el archivo de mensaje garantizado: <texto del error>.
Explicación:	Un proceso de servicio de aplicación no ha podido crear el archivo Guaranteed Message Delivery debido al error de sistema operativo mostrado. Por ejemplo, es posible que el sistema de archivos compartido no esté disponible.
Respuesta del usuario:	Intente corregir el error del sistema operativo.
PCSF_10327	Se produjo el siguiente error mientras se escribía en el archivo de mensaje garantizado <nombre de archivo>: <texto del error>.
Explicación:	Un proceso de servicio de la aplicación no ha podido escribir eventos de registro en el archivo Guaranteed Message Delivery debido al error de sistema operativo mostrado. Por ejemplo, es posible que el sistema de archivos compartido no esté disponible.
Respuesta del usuario:	Intente corregir el error del sistema operativo.
PCSF_10336	La clave incremental es de un tipo de implementación distinta de la clave original. Para actualizar una licencia, utilice una clave incremental que tenga el mismo tipo de implementación que la clave original utilizada para crear la licencia.
Explicación:	La clave incremental tiene un tipo de implementación distinto de la clave original utilizada para crear la licencia.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia incremental nueva con el tipo de implementación correcto.
PCSF_10337	La clave incremental es para un distribuidor distinto de la clave original. Para actualizar una licencia, utilice una clave incremental que tenga el mismo distribuidor que la clave original utilizada para crear la licencia.
Explicación:	La clave incremental es para un distribuidor distinto de la clave original utilizada para crear la licencia. El distribuidor es la organización que emite el producto PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia incremental nueva del distribuidor correcto.
PCSF_10338	La clave incremental es para una edición diferente de PowerCenter de la clave original. Para actualizar una licencia, utilice una clave incremental que sea para la misma edición de PowerCenter que la clave original utilizada para crear la licencia.
Explicación:	La clave incremental es para una edición de PowerCenter distinta de la clave original utilizada para crear la licencia.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia incremental nueva con la edición PowerCenter correcta.
PCSF_10339	La clave incremental tiene un número de serie distinto de la clave original. Para actualizar una licencia, utilice una clave incremental que tenga el mismo número de serie que la clave original utilizada para crear la licencia.
Explicación:	La clave incremental utiliza un número de serie distinto de la clave original utilizada para crear la licencia.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia incremental nueva con el número de serie correcto.
PCSF_10340	La clave Incremental es para una versión de PowerCenter distinta de la clave original. Para actualizar una licencia, utilice una clave incremental que sea para la misma versión de PowerCenter que la clave original utilizada para crear la licencia.
Explicación:	La clave incremental es para una versión de PowerCenter distinta de la clave original utilizada para crear la licencia.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia incremental nueva con la versión de PowerCenter correcta.
PCSF_10341	No se puede crear una licencia con una clave incremental.
Explicación:	Ha intentado crear una licencia con una clave incremental.
Respuesta del usuario:	Tiene que utilizar una clave original para crear una licencia.
PCSF_10342	Ha habido una excepción: <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios ha detectado un error.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
PCSF_10353	Error al analizar el archivo de configuración de actualización: <texto del error>.
Explicación:	El asistente para actualización ha detectado un error en un archivo de configuración de agente de repositorio a PowerCenter Server y no ha podido validar el archivo.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y valide nuevamente el archivo.
PCSF_10354	No se puede identificar el tipo de servicio para el archivo de configuración <nombre de archivo>. Es posible que el archivo sea un archivo de configuración no válido.
Explicación:	El asistente para la actualización no ha podido determinar si el archivo de configuración es un archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server. Un archivo de configuración de agente de repositorio debe contener la propiedad <RepositoryName>. Un archivo de configuración de PowerCenter Server debe contener la propiedad <ServerName>.
Respuesta del usuario:	Corrija el contenido del archivo de configuración y valide nuevamente el archivo. Si ha creado el archivo de configuración de PowerCenter Server con la utilidad <i>pmserverexportreg</i> , es posible que el registro del equipo en el que se ejecuta PowerCenter Server contenga datos inconsistentes.
PCSF_10355	El archivo de configuración <nombre de archivo> echa en falta las opciones requeridas <nombres de opciones>.
Explicación:	El asistente para actualización no ha podido validar el archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server porque el archivo echa en falta una o más de las propiedades requeridas.
Respuesta del usuario:	Añada las propiedades necesarias al archivo de configuración y valide el archivo otra vez.

PCSF_10356	El archivo <nombre de archivo> tiene una extensión distinta de .cfg. La actualización solamente funciona con un archivo .cfg.
Explicación:	Ha colocado un archivo en el directorio global_repo, local_repo o PCServer, en el directorio server/upgrade/cfgfiles de un nodo. Sin embargo, solamente puede actualizar archivos de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter que tengan la extensión .cfg. El asistente para la actualización no puede validar o actualizar el archivo.
Respuesta del usuario:	Si el archivo es un archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server, cambie el nombre del archivo con la extensión correcta. Si el archivo no es un archivo de configuración, quite el archivo del directorio de actualización u omita el error.
PCSF_10357	El archivo <nombre de archivo> contiene el servicio <nombre de servicio>, que ya existe en el dominio <nombre de dominio>.
Explicación:	La propiedad <RepositoryName> o <ServerName> del archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server coincide con el nombre de un servicio de repositorio o de integración del dominio. Como resultado, el asistente para actualización no puede actualizar el archivo de configuración.
Respuesta del usuario:	Si ya ha actualizado el archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server, omita el error y no actualice el archivo de configuración. Si desea actualizar nuevamente el archivo de configuración, quite el servicio del dominio y actualice nuevamente el archivo.
PCSF_10358	No se encuentra el directorio de archivos de configuración en el nodo <nombre de nodo>.
Explicación:	Ha seleccionado un nodo que contiene archivos de configuración del agente de repositorio y de PowerCenter Server que actualizar en el asistente para actualización. Sin embargo, el directorio server/upgrade/cfgfiles no existe en el nodo. Se ha quitado el directorio después de la instalación.
Respuesta del usuario:	Cree el directorio y coloque los archivos de configuración del agente de repositorio y de PowerCenter Server en los directorios global_repo, local_repo y PCServer apropiados, bajo el directorio server/upgrade/cfgfiles del nodo y vuelva a validar los archivos.
PCSF_10359	El archivo <nombre de archivo> contiene el servicio <nombre de servicio>, que ya existe en otros archivos de configuración seleccionados para la actualización.
Explicación:	El valor para la propiedad <RepositoryName> o <ServerName> del archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter coincide con la misma propiedad en otro archivo de configuración que se encuentra en el directorio server/upgrade/cfgfiles del nodo. Todos los archivos de configuración que desee actualizar deben contener valores diferentes para las propiedades <RepositoryName> o <ServerName>. Es posible que haya archivos de configuración duplicados en el directorio de actualización.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el archivo de configuración tenga valores únicos para las propiedades <RepositoryName> o <ServerName> y valide nuevamente los archivos.
PCSF_10360	El archivo <nombre de archivo> contiene la configuración del servicio de integración <nombre de servicio> y está asociado con el servicio de repositorio <nombre de servicio>. No se encuentra el servicio de repositorio en el dominio <nombre de dominio>.
Explicación:	El archivo de configuración de PowerCenter Server contiene un repositorio asociado que no tiene un servicio de repositorio correspondiente en el dominio. El asistente para actualización necesita información del repositorio para actualizar PowerCenter Server. Como resultado, el asistente para actualización no puede actualizar Powercenter Server.

Respuesta del usuario:	Actualice el agente de repositorio para el repositorio asociado antes de actualizar PowerCenter Server.
PCSF_10361	La configuración para el servicio de integración <nombre de servicio> está asociada con el servicio de repositorio <nombre de servicio>. No se encuentra el servicio de repositorio en el dominio <nombre de dominio> ni en la lista de archivos de configuración seleccionados para la actualización.
Explicación:	El archivo de configuración de PowerCenter Server contiene un repositorio asociado que no tiene un servicio de repositorio correspondiente en el dominio ni en ninguno de los archivos de configuración del agente de repositorio que se desea actualizar. El asistente para la actualización no podrá actualizar el archivo de configuración de PowerCenter sin un servicio de repositorio actualizado para el repositorio asociado.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el dominio tenga un servicio de repositorio actualizado o que el directorio de actualización tenga un archivo de configuración del agente de repositorio para el repositorio asociado. De lo contrario, quite el archivo de configuración de PowerCenter Server del directorio de actualización.
PCSF_10374	No se ha podido persistir el <objeto> con el error <mensaje de error>.
Explicación:	PowerCenter no ha podido crear el objeto debido al error de base de datos que se muestra.
Respuesta del usuario:	Corrija el error de base de datos.
Explicación:	Se ha utilizado el comando <i>infasetup</i> DefineDomain para crear un dominio en IBM DB2 y el tamaño de página predeterminado del espacio de tabla es demasiado pequeño.
Respuesta del usuario:	Si el tipo de base de datos de la configuración de dominio es IBM DB2, asegúrese de que el tamaño de página predeterminado del espacio de tabla primario sea de 16 K.
PCSF_10386	No se puede descifrar la contraseña para la opción <nombre de opción>. Es posible que la contraseña esté corrupta. Utilice la instalación previa de PowerCenter para regenerar la contraseña e inténtelo otra vez.
Explicación:	El asistente para actualización no puede descifrar la contraseña cifrada en el archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server.
Respuesta del usuario:	Utilice <i>pmpasswd</i> en la versión previa de PowerCenter para cifrar la contraseña. Corrija la contraseña en el archivo de configuración, vuelva a validar el archivo de configuración y vuelva a actualizar el archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server.
PCSF_10389	El archivo de configuración del agente de repositorio <nombre de archivo de configuración> se encuentra en el directorio PCServer. Este directorio solamente debe contener archivos de configuración de PowerCenter Server.
Explicación:	El archivo de configuración del agente de repositorio no está en el directorio correcto.
Respuesta del usuario:	Mueva el archivo de configuración del agente de repositorio al directorio global_repo o local_repo.
PCSF_10391	El archivo de configuración contiene opciones <nombres de opción> con un valor vacío.
Explicación:	Una propiedad o varias propiedades de un archivo de configuración de agente de repositorio o de PowerCenter Server no tienen un valor correspondiente.

Respuesta del usuario:	Añada un valor para la propiedad en el archivo de configuración y valide y actualice nuevamente el archivo de configuración.
PCSF_10392	<texto de error>
Explicación:	El archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server contiene un error y el asistente para actualización no puede actualizarlo.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje y valide y actualice nuevamente el archivo de configuración.
PCSF_10402	No se puede validar el directorio de registro <disco compartido> debido al error <error>.
Explicación:	No se han validado los permisos del disco compartido.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ruta y el directorio. El usuario que inicia Informatica Services en el nodo debe tener permisos para escribir en el directorio.
PCSF_10404	No se puede crear el directorio de registro <directorio compartido>.
Explicación:	No se puede crear el directorio compartido porque no es válido o porque el usuario no tiene los permisos necesarios.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ruta y el directorio. El usuario que inicia Informatica Services en el nodo debe tener permisos para escribir en el directorio.
PCSF_10408	Fallo en la línea n.º <número de línea> porque la opción echa en falta la asignación de un valor.
Explicación:	El archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server contiene una propiedad sin un valor asociado en un número de línea específico.
Respuesta del usuario:	Corrija el valor de la propiedad en el número de línea del archivo de configuración y vuelva a validar y actualizar el archivo de configuración del agente de repositorio o de PowerCenter Server.
PCSF_10410	El archivo de configuración de PowerCenter Server <nombre de archivo de configuración> se encuentra en el directorio global_repo o local_repo. Estos directorios solamente deben contener archivos de configuración del agente de repositorio.
Explicación:	El archivo de configuración de PowerCenter Server no está en el directorio correcto.
Respuesta del usuario:	Mueva el archivo de configuración de PowerCenter Server al directorio PCServer.
PCSF_10414	<texto de error> Utilice la versión previa de PowerCenter para hacer una copia de seguridad del contenido del repositorio y restáurelo en un nuevo repositorio con un nombre que contenga caracteres válidos. Luego vuelva a ejecutar la utilidad de actualización.
Explicación:	La propiedad <RepositoryName> del agente de repositorio contiene un carácter de tabulación, un espacio final o uno de los siguientes caracteres: ? " : < > * / \ .
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del repositorio, restáurela con un nombre que no contenga estos caracteres y actualice otra vez el archivo de configuración del agente de repositorio.

PCSF_10421	Error al actualizar el archivo de configuración de actualización en la línea n.º <número de línea>. La cadena final */ para el comentario de bloque debe estar al final de la línea.
Explicación:	En un archivo de configuración de agente de repositorio o de PowerCenter Server, la cadena de comentario de bloque final */ se encuentra en el medio de una línea, pero solamente puede aparecer al final de una línea.
Respuesta del usuario:	Corrija el archivo de configuración y coloque la cadena de comentario final al final de la línea. Luego valide y actualice otra vez el archivo de configuración.
PCSF_10422	Error al analizar el archivo de configuración de actualización. Se ha detectado el inicio del comentario de bloque en la línea n.º <número de línea>; sin embargo, no se ha encontrado la cadena final */ para el comentario de bloque final.
Explicación:	Ha iniciado un bloque de comentario que no se ha finalizado en un archivo de configuración de agente de repositorio o de PowerCenter Server.
Respuesta del usuario:	Corrija el archivo de configuración y coloque la cadena de comentario final en el archivo. Luego valide y actualice nuevamente el archivo de configuración.
PCSF_10423	El archivo <nombre de archivo> es un archivo de configuración de agente de repositorio. Elija un archivo de configuración de PowerCenter Server o cambie el tipo de archivo de configuración.
Explicación:	Ha elegido un archivo de configuración de agente de repositorio en el asistente para actualización, pero ha seleccionado un tipo de archivo de PowerCenter Server.
Respuesta del usuario:	Elija un archivo de configuración de PowerCenter Server o cambie el tipo de archivo.
PCSF_10424	El archivo <nombre de archivo> es un archivo de configuración de PowerCenter Server. Elija un archivo de configuración de agente de repositorio o cambie el tipo de archivo de configuración.
Explicación:	Ha elegido un archivo de configuración de PowerCenter Server en el asistente para actualización, pero ha seleccionado un tipo de archivo de agente de repositorio.
Respuesta del usuario:	Elija un archivo de configuración de agente de repositorio o cambie el tipo de archivo.
PCSF_10426	No se encuentra el servidor <nombre de servidor> en el repositorio <nombre de repositorio>.
Explicación:	El servidor PowerCenter no está registrado en el repositorio asociado en el archivo de configuración de PowerCenter Server.
Respuesta del usuario:	Registre PowerCenter Server en el repositorio asociado en la versión anterior de PowerCenter. Mueva el archivo de configuración al directorio server/upgrade/cfgfiles/PCServer del nodo y valide y actualice nuevamente PowerCenter Server.
PCSF_10427	La opción tiene un valor no válido <valor no válido>.
Explicación:	La opción contiene un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Utilice el valor predeterminado.
PCSF_10428	El número de opción <valor no válido> está en un formato no válido.
Explicación:	Una opción de número contenía un formato numérico no válido.

Respuesta del usuario:	Utilice el valor predeterminado.
PCSF_10429	Falta una opción obligatoria <nombre de opción>.
Explicación:	Los metadatos de dominio no son válidos si falta una opción obligatoria.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del dominio, corrija el archivo XML de copia de seguridad y restaure el dominio.
PCSF_10430	Se ha encontrado una opción duplicada <nombre de opción>.
Explicación:	Los metadatos del dominio no son válidos con una opción duplicada.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del dominio, corrija el archivo XML de copia de seguridad y restaure el dominio.
PCSF_10431	Se ha encontrado una opción desconocida <nombre de opción>.
Explicación:	Los metadatos del dominio no son válidos con una opción desconocida.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del dominio, corrija el archivo XML de copia de seguridad y restaure el dominio.
PCSF_10432	El grupo de opciones <grupo de opciones esperado> tiene el nombre incorrecto <grupo de opciones real>.
Explicación:	Los metadatos del dominio no son válidos con un nombre de grupo de opciones erróneo.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del dominio, corrija el archivo XML de copia de seguridad y restaure el dominio.
PCSF_10433	El campo de opción no puede estar vacío.
Explicación:	Los metadatos del dominio no son válidos con una opción vacía.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del dominio, corrija el archivo XML de copia de seguridad y restaure el dominio.
PCSF_10434	La opción ha especificado una dirección de correo electrónico no válida <dirección de correo electrónico introducida>.
Explicación:	Los metadatos del dominio no son válidos con una dirección de correo no válida.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad del dominio, corrija el archivo XML de copia de seguridad y restaure el dominio.
PCSF_10436	Se ha detectado un valor desconocido <valor desconocido>.
Explicación:	Se ha detectado un valor desconocido en un objeto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PCSF_10439	Error al cargar la lista de páginas de códigos: <Mensaje de excepción SDK desde el administrador de configuraciones regionales>
Explicación:	La carga de la lista de páginas de códigos falló al obtenerla desde el administrador de configuraciones regionales.

Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PCSF_10440	El valor <valor> contiene espacios no válidos.
Explicación:	Un valor contiene espacios no válidos.
Respuesta del usuario:	Quite todos los espacios del valor.
PCSF_10441	No se ha definido la referencia a un dominio vinculado <nombre de dominio>.
Explicación:	Intentando comunicar con un dominio vinculado que no se encuentra en los metadatos del dominio.
Respuesta del usuario:	Añada el dominio vinculado apropiado y vuelva a intentarlo.
PCSF_10442	No se han podido quitar las tablas de dominio.
Explicación:	La conexión de base de datos no ha podido eliminar el dominio.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la base de datos esté funcionando.
PCSF_10443	La arquitectura de CPU <nombre de arquitectura> no es compatible.
Explicación:	El nodo está iniciándose en una plataforma incompatible.
Respuesta del usuario:	Ejecute PowerCenter solamente en plataformas compatibles.
PCSF_10445	La opción <nombre de opción> es mayor que la opción <nombre de opción>.
Explicación:	Un valor de opción mínimo es mayor que un valor de opción máximo.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el valor mínimo sea menor o igual que el valor máximo.
PCSF_10446	La opción de tamaño de memoria <valor no válido> debe estar vacía o se debe especificar un número seguido de una K o una M opcional.
Explicación:	Una opción de número contenía un formato de tamaño de memoria no válido.
Respuesta del usuario:	Introduzca un formato de memoria válido.
PCSF_10458	El nombre de la base de datos no debe definirse con la cadena de conexión.
Explicación:	Ha especificado un nombre de servicio de base de datos y una cadena de conexión a base de datos.
Respuesta del usuario:	Utilice la opción -DatabaseServiceName o -DatabaseConnectionString, pero no ambas.
PCSF_10459	El nombre de la base de datos no debe definirse con la cadena de conexión.
Explicación:	Ha especificado un nombre de servicio de base de datos y una cadena de conexión a base de datos.

Respuesta del usuario:	Utilice la opción -DatabaseServiceName o -DatabaseConnectionString, pero no ambas.
PCSF_10460	Se debe especificar el nombre del servicio de base de datos o una cadena de conexión, pero no ambas cosas.
Explicación:	Ha especificado un nombre de servicio de base de datos y una cadena de conexión a base de datos.
Respuesta del usuario:	Utilice la opción -DatabaseServiceName o -DatabaseConnectionString, pero no ambas.
PCSF_10464	La variable de proceso de servicio <nombre de variable de proceso de servicio> no es una ruta absoluta. Defina una ruta absoluta para \$WorkflowLogDir y \$PMStorageDir en las propiedades de proceso del servicio de integración antes de utilizar perfiles de sistema operativo.
Explicación:	No se han definido rutas absolutas para \$WorkflowLogDir y \$PMStorageDir en las propiedades del proceso del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Defina rutas absolutas para \$WorkflowLogDir y \$PMStorageDir en las propiedades de proceso del servicio de integración antes de utilizar perfiles de sistema operativo.
PCSF_10507	El servicio de integración no puede utilizar perfiles de sistema operativo en el nodo Windows <nombre de nodo> en <nombre de servicio>.
Explicación:	Los servicios de integración pueden utilizar perfiles de sistema operativo en nodos UNIX. El servicio de integración no puede utilizar perfiles de sistema operativo en nodos Windows.
Respuesta del usuario:	Habilite los perfiles de sistema operativo para un servicio de integración que se ejecuta en nodos UNIX. Deshabilite los perfiles de sistema operativo para el servicio de integración.
PCSF_10524	El tipo de base de datos seleccionado <tipo de base de datos> no es compatible con espacios de tabla.
Explicación:	El tipo de base de datos especificado no es compatible con espacios de tabla.
Respuesta del usuario:	Omita la opción -tablespace en el comando.
PCSF_10535	No se puede leer el directorio de instalación ni la versión de PowerCenter desde nodemeta.xml.
Explicación:	El administrador de servicios no puede leer los valores del directorio de instalación y de versión de PowerCenter en nodemeta.xml. Como resultado, el administrador de servicios no ha podido iniciar el nodo. Este error ocurre cuando nodemeta.xml contiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad de los metadatos del dominio en la base de datos de configuración del dominio, utilice <i>infasetup</i> para redefinir el nodo y reinicielo.

PCSF_10536	No se puede iniciar el nodo porque nodemeta.xml no contiene valores para el directorio de instalación o versión de PowerCenter.
Explicación:	nodemeta.xml del nodo no contiene valores para el directorio de instalación de PowerCenter o la versión de PowerCenter. Como resultado, el administrador de servicios no ha podido iniciar el nodo. Este error puede producirse si se edita nodemeta.xml y no se especifican los valores correctos para el directorio de instalación de PowerCenter o la versión de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Haga una copia de seguridad de los metadatos del dominio en la base de datos de configuración del dominio, utilice <i>infasetup</i> para redefinir el nodo y reinicielo.
PCSF_10537	No se puede ejecutar el servicio de aplicación <nombre de servicio> de la versión <versión de servicio> en el nodo <nombre de nodo>.
Explicación:	No se puede ejecutar el servicio de aplicación en el nodo porque la versión de PowerCenter necesaria para ejecutar el servicio no está instalada en el nodo. En un dominio con versiones mixtas, la versión de PowerCenter para el servicio debe estar instalada en el nodo donde se desea ejecutar el servicio.
Respuesta del usuario:	Cambie la asignación de nodos para el servicio a un nodo que contenga la versión requerida de PowerCenter.
PCSF_10538	No se puede crear el servicio de aplicación <nombre de servicio> de la versión <versión de servicio> en el dominio de la versión <versión de dominio>.
Explicación:	No se puede crear el servicio porque el dominio actual no contiene la versión de PowerCenter para la que se desea crear la versión.
Respuesta del usuario:	Cree un servicio de aplicación de una versión de servicio que sea compatible con el dominio.
PCSF_46000	INFA_DOMAINS_FILE no está establecido en la variable de entorno.
Explicación:	Puede utilizar la variable de entorno INFA_DOMAINS_FILE para guardar la ruta domains.infa. Recibirá un error si no está establecida la variable de entorno INFA_DOMAINS_FILE.
Respuesta del usuario:	Añada la variable de entorno INFA_DOMAINS_FILE y establezca la ruta con el archivo domains.infa. De forma predeterminada, el archivo domains.infa reside en el directorio infa_home.
PCSF_46002	Error de comunicación con el servidor <dirección del servidor>.
Explicación:	La solicitud ha excedido el período de tiempo de espera debido a una conexión no válida o porque el dominio no está ejecutándose.
Respuesta del usuario:	Haga ping en el dominio mediante <i>infacmd</i> ping y proporcione la dirección de la puerta de enlace. Si la conexión no es válida, <i>infacmd</i> ping añade o actualiza el archivo domains.infa. Si el dominio no está ejecutándose, pida al administrador del dominio que inicie Informatica Services.
Explicación:	El número de puerto HTTPS se ha utilizado para conectar al dominio PowerCenter desde el cliente PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Utilice el número de puerto HTTPS para conectarse al dominio PowerCenter desde el cliente PowerCenter.

PCSF_46003	No se ha podido entender la respuesta <texto de respuesta> del servidor que se encuentra en <dirección del servidor>: <texto del error>.
Explicación:	Un componente de PowerCenter no ha podido entender la respuesta de un servicio PowerCenter debido a un error.
Respuesta del usuario:	Corrija el error indicado en el mensaje.
PCSF_46006	No se ha especificado el nombre de dominio.
Explicación:	Los programas de línea de comando necesitan el nombre de dominio, que se proporciona como opción en el símbolo del sistema. Si escribe esta información de forma incorrecta, recibirá un error.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya escrito correctamente el nombre de dominio en el símbolo del sistema. De forma opcional, puede guardar el nombre de dominio como la variable de entorno INFA_DEFAULT_DOMAIN. Si hay más de un dominio, elija un dominio predeterminado.
PCSF_46007	No se ha encontrado ninguna conectividad de puerta de enlace para el dominio <nombre de dominio>.
Explicación:	El archivo domains.infa no contiene la información necesaria para conectarse al dominio o el archivo domains.infa no existe.
Respuesta del usuario:	Haga ping en el dominio mediante <i>infacmd</i> ping y proporcione la dirección de la puerta de enlace. Si la conexión no es válida, <i>infacmd</i> ping añade o actualiza el archivo domains.infa. Si el dominio no está ejecutándose, pida al administrador del dominio que inicie Informatica Services. Si ha intentado conectarse a un repositorio mediante el cliente de PowerCenter, quite el repositorio del navegador y vuelva a añadirlo.
PCSF_46008	No se puede conectar al dominio <nombre de dominio> para buscar el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El administrador de servicios de la puerta de enlace no está ejecutándose, por lo que no puede aceptar la solicitud.
Respuesta del usuario:	Utilice <i>infacmd</i> ping para comprobar que el dominio esté ejecutándose y que los parámetros de conexión estén configurados correctamente. Si el dominio está ejecutándose, <i>infacmd</i> muestra el nombre del host y el número de puerto del dominio. Si el dominio está detenido o no está disponible, pida al administrador del dominio que inicie Informatica Services. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica si el dominio está ejecutándose y sigue recibiendo el error.
PCSF_46009	Se ha detectado un tipo no válido <tipo de objeto>. No se ha podido crear una instancia de objeto.
Explicación:	La solicitud ha excedido el período de tiempo de espera debido a una conexión no válida o porque el dominio no está ejecutándose.
Respuesta del usuario:	Haga ping en el dominio mediante <i>infacmd</i> ping y proporcione la dirección de la puerta de enlace. Si la conexión no es válida, <i>infacmd</i> ping añade o actualiza el archivo domains.infa. Si el dominio no está ejecutándose, pida al administrador del dominio que inicie Informatica Services.
Explicación:	El número de puerto HTTPS se ha utilizado para conectar al dominio PowerCenter desde el cliente PowerCenter.

Respuesta del usuario:	Utilice el número de puerto HTTPS para conectarse al dominio PowerCenter desde el cliente PowerCenter.
PCSF_46010	No se puede analizar el mensaje: <motivo del error>
Explicación:	Ha especificado incorrectamente el nombre de dominio, el nombre de host de la puerta de enlace o el número de puerto desde una aplicación cliente de PowerCenter, como <i>pmcmd</i> o Designer.
Respuesta del usuario:	Compruebe que utilice la información de puerta de enlace correcta. Si la información de la puerta de enlace es correcta y sigue recibiendo este error, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente Informática.
Explicación:	El servicio de dominio no ha podido analizar el mensaje SOAP recibido desde un cliente remoto, como un servidor FTP.
Respuesta del usuario:	Revise el registro en busca de mensajes relacionados para obtener información adicional. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PCSF_46012	No se puede escribir en el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	El archivo domains.infra es de sólo lectura o no hay suficiente espacio de disco disponible.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el archivo domains.infra no sea de sólo lectura y que haya suficiente espacio de disco disponible.
PCSF_46013	No se puede conectar a la URL <URL> para realizar la operación <nombre de operación> del servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	Un cliente o un servicio ha intentado conectarse a la URL para realizar una operación. Sin embargo, la operación ha fallado porque el cliente o el servicio no ha podido conectarse a la URL dentro del período de espera de fiabilidad.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de host y el número de puerto de la URL y vuelva a intentar la operación.
PCSF_46014	No se puede conectar a la puerta de enlace para buscar el servicio <servicio>.
Explicación:	El componente PowerCenter no se ha podido conectar al administrador de servicios en el nodo de puerta de enlace para buscar un servicio dentro del período de espera de fiabilidad.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nodo de la puerta de enlace esté en marcha.
PCSF_46015	Se ha detectado un token inesperado durante la deserialización.
Explicación:	Error interno. Se ha detectado un token inesperado mientras se leía un objeto.
Respuesta del usuario:	Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Mensajes PETL

PETL_24042	El DTM preparador ha agotado el tiempo de espera después de esperar <tiempo en segundos> segundos a que el DTM maestro se conectase.
Explicación:	El proceso DTM maestro no ha podido conectarse con el proceso DTM preparador. Es posible que el proceso DTM maestro se haya apagado inesperadamente. Es posible que el proceso DTM maestro se encuentre en otro nodo y que haya un fallo de red.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.
PETL_24045	Error del DTM maestro al conectarse al DTM preparador.
Explicación:	Error del proceso DTM maestro al conectarse al proceso DTM preparador. Es posible que haya un fallo de red y que los procesos DTM maestro y DTM preparador estén ejecutándose en nodos diferentes. Es posible que el proceso DTM se haya apagado inesperadamente.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.
PETL_24046	El DTM maestro ha agotado el tiempo de espera tras <tiempo en segundos> segundos de intentar conectarse al DTM preparador.
Explicación:	El proceso DTM maestro ha agotado el tiempo de espera mientras intentaba conectarse con el proceso DTM preparador. Es posible que los procesos DTM maestro y DTM preparador estén ejecutándose en nodos separados y que haya un fallo de red. Es posible que el proceso DTM se haya apagado inesperadamente.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.
PETL_24048	El DTM maestro ha fallado al obtener la sesión preparada desde el DTM preparador.
Explicación:	El proceso DTM maestro no ha podido conectarse con el proceso DTM preparador. Es posible que los procesos DTM maestro y DTM preparador estén en nodos separados y que haya un fallo de red. Es posible que el proceso DTM se haya apagado inesperadamente.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.

PETL_24049	Error al obtener las propiedades de inicialización desde el proceso de servicio maestro para la fase de preparación <mensaje de error> con código de error <código de error>.
Explicación:	El proceso DTM preparador no ha podido recuperar las propiedades de tiempo de ejecución desde el servicio de integración debido a un error.
Respuesta del usuario:	Use el código de error mensaje de error devuelto para determinar la causa de este error.
PETL_24061	El DTM maestro ha excedido el tiempo de espera máximo para que todos los DTM de trabajo se conecten.
Explicación:	Un proceso DTM de trabajo ha esperado más tiempo que el tiempo máximo especificado para esperar a que se conecten los procesos DTM de trabajo. Es posible que haya fallado el nodo donde se ejecuta el proceso DTM de trabajo o la conectividad con el proceso DTM de trabajo. También es posible que el proceso DTM de trabajo se haya apagado de forma inesperada.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.
PETL_24063	El DTM preparador ha encontrado un error <mensaje de error> con código de error <código de error> al notificar al servicio de integración sobre el estado de la fase de preparación.
Explicación:	Un error ha impedido que el proceso DTM se conectara con el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Use el código de error devuelto para determinar la causa de este error.
PETL_24064	El subproceso <ID de subproceso> ha esperado un mensaje durante <tiempo en segundos> segundos. El número actual de intentos es <número de intento> y el número máximo de intentos es <número máximo de intentos>.
Explicación:	Un error ha impedido que el proceso DTM se conectara con el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Use el código de error devuelto para determinar la causa de este error.
PETL_24065	Error: El subproceso <nombre de subproceso> ha excedido el tiempo de espera máximo al esperar una respuesta desde el DTM maestro.
Explicación:	Un proceso DTM de trabajo ha esperado más tiempo que el tiempo máximo especificado para esperar una respuesta del proceso DTM maestro.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.

PETL_24066	La conexión del DTM maestro con el grupo de partición en ejecución del DTM de trabajo <ID de grupo de partición> se ha interrumpido inesperadamente. El DTM maestro anulará el procesamiento.
Explicación:	El proceso DTM maestro ha detectado que un proceso DTM de trabajo ha fallado inesperadamente.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.
PETL_24067	La conexión del DTM de trabajo con el DTM maestro ha terminado inesperadamente. El DTM de trabajo detendrá el procesamiento de la sesión.
Explicación:	El proceso DTM de trabajo ha detectado que ha fallado una conexión con el proceso DTM maestro. Es posible que los procesos DTM maestro y DTM de trabajo estén en nodos separados y que haya un fallo de red.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.
PETL_24072	Error: El subprocesso <nombre de subprocesso> ha fallado al obtener una respuesta desde el DTM maestro.
Explicación:	Error interno. El proceso DTM maestro no ha podido responder al proceso debido a uno de los siguientes motivos: fallo de red, uso máximo de CPU, número máximo de procesos en el nodo o ausencia de puertos disponibles.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión. Si el problema existe, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PETL_24074	Error al enviar actualizaciones al proceso de servicio maestro. La ejecución de la sesión se finalizará.
Explicación:	El proceso DTM maestro no ha podido enviar actualizaciones al proceso de servicio maestro.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de flujo de trabajo para ver si el proceso DTM se ha iniciado en el nodo. Si el proceso DTM se ha iniciado y se ha parado inesperadamente, significa que el error es interno. Si el error no es interno, póngase en contacto con el administrador de red para comprobar que no haya problemas de conectividad en la red. Póngase en contacto con el administrador del dominio para comprobar que el servicio de integración esté ejecutándose. Vuelva a ejecutar la sesión.

Mensajes PMF

PMF_15000

Error al leer el archivo <nombre de archivo>.

Explicación: El servicio de integración no ha podido leer el archivo <nombre de archivo>. Es posible que el archivo ya esté abierto o que el disco esté dañado.

Respuesta del usuario: Compruebe el registro de sesión para consultar errores relacionados.

PMF_15001

Error al escribir en el archivo, es posible que no quede suficiente espacio en el dispositivo.

Explicación: El disco duro está lleno.

Respuesta del usuario: Compruebe el espacio libre en disco y también el registro de sesión en busca de errores relacionados.

PMF_15002

Error al buscar el archivo <nombre de archivo>.

Explicación: El puntero del archivo no ha podido localizar el archivo. Es posible que haya eliminado o movido el archivo o que el disco duro esté dañado.

Respuesta del usuario: Compruebe el registro de sesión para consultar errores relacionados.

PMF_15003

El archivo <nombre de archivo> no tiene el formato correcto.

Explicación: Es posible que haya alterado el formato del archivo. Por ejemplo, ha copiado otro archivo en el archivo.

Respuesta del usuario: Utilice una copia previa del archivo que tenga el formato correcto.

Explicación: Error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PMF_15004

No se puede abrir el archivo <nombre de archivo>.

Explicación: La cuenta de Informatica Services o el perfil del sistema operativo no tienen permisos de escritura de archivo.

Respuesta del usuario: Otorgue permisos de escritura de archivo a la cuenta de Informatica Services o al usuario de sistema operativo en el perfil del sistema operativo.

Explicación: El servicio de integración no ha podido localizar el archivo especificado porque se ha proporcionado un nombre de archivo o directorio de memoria caché incorrecto.

Respuesta del usuario: Indique el nombre de archivo y directorio de memoria caché de agregación correctos en el administrador de flujo de trabajo.

PMF_15005

El archivo <nombre de archivo> está en un estado desconocido debido a un error de una ejecución anterior.

Explicación: El sistema se apagó inesperadamente en la ejecución anterior.

Respuesta del usuario: Utilice el archivo de copia de seguridad *filename.bak*.

PMF_15006	No se ha podido crear el archivo <nombre de archivo> porque el archivo existe y contiene datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido eliminar el archivo previo y ha detectado un archivo que contiene datos y no ha podido sobrescribirlo.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo y elimínelo o cámbiele el nombre manualmente. Vuelva a ejecutar la sesión.
PMF_15007	Error al leer el archivo <nombre de archivo> porque el encabezado del archivo PowerCenter/PowerMart está corrupto.
Explicación:	El archivo puede haberse corrompido debido a un bloqueo del sistema en un proceso de sesión anterior.
Respuesta del usuario:	Utilice el archivo de copia de seguridad <i>filename.bak</i> , si está disponible, y vuelva a ejecutar la sesión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PMF_15008	E/S solicitado para ID de archivo no válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Utilice el archivo de copia de seguridad <i>filename.bak</i> . Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PMF_15009	El nombre de archivo especificado <nombre de archivo> excede la longitud máxima de 256 caracteres.
Explicación:	Error interno. Es posible que haya inconsistencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PMF_15010	El número de archivos excede el número máximo de 256.
Explicación:	La memoria caché excede la mitad de un terabyte.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PMF_15011	No se puede asignar memoria.
Explicación:	Error en la asignación de memoria de pila. Es posible que no haya suficientes recursos del sistema.
Respuesta del usuario:	Libere recursos existentes. Aumente el espacio de intercambio. Quizás necesite agregar RAM al sistema.
PMF_15012	No se ha podido borrar el archivo <nombre de archivo de memoria caché>. El error de sistema es <número de error> <mensaje de error>.
Explicación:	Es posible que este archivo esté en uso.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sesión que está ejecutándose. Vea el error del sistema para obtener más información.

PMF_15013	No se puede cambiar el nombre del archivo <nombre de archivo de memoria caché> a <nombre de archivo caché>. El error de sistema es <número de error> <mensaje de error>.
Explicación:	Es posible que este archivo esté en uso.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sesión que está ejecutándose. Vea el error del sistema para obtener más información.
PMF_15014	No se ha podido iniciar el archivo <nombre de archivo de memoria caché>. El error de sistema es <número de error> <mensaje de error>.
Explicación:	Error en la llamada para obtener las propiedades del archivo de memoria caché.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PMF_15016	Error al obtener un bloqueo compartido en el archivo <nombre de archivo de memoria caché>. El error de sistema es <número de error> <mensaje de error>.
Explicación:	Es posible que el archivo esté en uso. Es posible que una sesión esté escribiendo en el archivo.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sesión que está ejecutándose. Vea el error del sistema para obtener más información.
PMF_15017	Error al obtener un bloqueo exclusivo en el archivo <nombre de archivo de memoria caché>. El error de sistema es <número de error> <mensaje de error>.
Explicación:	Es posible que el archivo esté en uso. Es posible que una sesión esté escribiendo en el archivo.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sesión que está ejecutándose. Vea el error del sistema para obtener más información.
PMF_15018	No se ha podido desbloquear el archivo <nombre de archivo de memoria caché>. El error de sistema es <número de error> <mensaje de error>.
Explicación:	Es posible que el archivo esté en uso. Es posible que una sesión esté leyendo o escribiendo en el archivo.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sesión que está ejecutándose. Vea el error del sistema para obtener más información.
PMF_15019	No se puede abrir el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	Es posible que el archivo esté en uso. Es posible que esté ejecutándose otra sesión que utilice este archivo.
Respuesta del usuario:	Espere hasta que finalice la sesión.

Mensajes PMJVM

PMJVM_42011

Error del proceso DTM al cerrar la sesión JVM.

Respuesta del usuario:

No es necesaria ninguna acción porque el sistema operativo finaliza la sesión de JVM cuando el proceso DTM se completa.

Mensajes PR

PR_18001

La instancia del calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de la aplicación> tiene origen del árbol <nombre de definición de origen del árbol> y un reemplazo de extracto. El reemplazo de extracto será ignorado.

Explicación:

El calificador de origen de la aplicación enumerado está conectado a una definición de origen de árbol de PeopleSoft importada y tiene un reemplazo de extracto. No puede utilizar reemplazos de extracto para orígenes de árbol importados.

Respuesta del usuario:

El servicio de integración ignora el reemplazo de extracto. Si desea realizar un reemplazo de extracto en registros conectados al calificador de origen de la aplicación, conecte la definición del origen del árbol a un calificador de origen de la aplicación diferente.

Para evitar que este mensaje vuelva a aparecer, elimine el reemplazo de extracto en las propiedades de sesión.

PR_18003

El árbol <nombre del árbol> con SetId <setid del árbol> y fecha efectiva <fecha> no se ha creado.

Explicación:

El árbol enumerado no existe en el sistema de origen de PeopleSoft o tiene condiciones inesperadas.

Respuesta del usuario:

Compruebe si existe algún problema en el árbol del sistema de origen de PeopleSoft. Si es necesario, póngase en contacto con el servicio de atención técnica de PeopleSoft.

Explicación:

El árbol enumerado no tiene puertos conectados a un calificador de origen de la aplicación.

Respuesta del usuario:

Si no necesita el árbol en la asignación, elimine la definición de origen del árbol. En caso contrario, conecte los puertos necesarios para un calificador de origen de la aplicación.

PR_18004

La instancia del calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de la aplicación> tiene más de un árbol adjunto.

Explicación:

El calificador de origen de la aplicación enumerado está asociado o conectado con más de una definición de origen de árbol de Peoplesoft importada. Sólo puede asociar o conectar una definición de origen de árbol importada a un calificador de origen de aplicación único.

Respuesta del usuario:

Desconecte una de las definiciones de origen de árbol del calificador de origen de la aplicación. O bien, quite una de las definiciones de origen de árbol asociadas.

Para utilizar más de un origen de árbol importado en una asignación única, cree un calificador de origen de aplicación para cada origen de árbol importado que desee utilizar. Utilice una transformación de unión para unir dos orígenes de árbol relacionados.

PR_18005	El árbol sólo se puede unir con el registro de detalle: <nombre del registro de PeopleSoft>.
Explicación:	Ha conectado o asociado un árbol importado y un registro en el calificador de origen de una aplicación, y el registro no es el registro de detalle para el árbol.
Respuesta del usuario:	<p>Puede conectar o asociar un árbol importado con un registro que no sea de detalle si éste está relacionado con el registro de detalle y se conecta o asocia el registro de detalle con el calificador de origen de la aplicación.</p> <p>Puede conectar el árbol y el registro que no sea de detalle con calificadores de origen de la aplicación separados y unirlos con una transformación de unión.</p> <p>Para determinar qué registro ofrece datos de detalle de un árbol, abra la definición del origen del árbol en Mapping Designer y haga clic en la ficha Atributos.</p>
PR_18006	No todos los orígenes están relacionados en el calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación>.
Explicación:	Ha intentado conectar o asociar dos orígenes independientes en el calificador de origen de aplicación enumerado. Sólo se pueden conectar o asociar dos orígenes independientes en un calificador de origen de aplicación.
Respuesta del usuario:	<p>Desconecte uno de los orígenes relacionados.</p> <p>Elimine una de las definiciones de origen de árbol asociadas.</p>
PR_18007	Se ha producido un error desconocido en el calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PR_18009	Error en la conversión de <cadena> a fecha. Error interno.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PR_18010	El árbol <nombre del árbol> se ha cambiado después de iniciarse la ejecución de la sesión.
Explicación:	El árbol enumerado ha cambiado en el sistema de PeopleSoft después de que el servicio de integración haya iniciado la sesión.
Respuesta del usuario:	El servicio de integración completa la sesión con la versión del árbol tal y como estaba al principio de la sesión. Si ésta no es la versión que quiere, corrija los destinos de la sesión y ejecute la sesión de nuevo.
PR_18011	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene un puerto proyectado sin enlace de entrada.
Explicación:	El calificador de origen de aplicación enumerado tiene un puerto de salida conectado y el puerto de entrada correspondiente no está conectado.
Respuesta del usuario:	Conecte el puerto de entrada necesario o desconecte el puerto de salida conectado.

PR_18012	Error de SQL <sentencia SQL>.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración ha encontrado un error en la sentencia SQL enumerada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PR_18013	Advertencia: La transformación del calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene un número mayor de puertos ordenados que de puertos de salida proyectados.
Explicación:	En un calificador de origen de aplicación, el número de la opción de puertos ordenados en la ficha Propiedades tiene un valor mayor que el número de puertos de salida conectados.
Respuesta del usuario:	Reduzca el valor del número de puertos ordenados o aumente el número de puertos de salida conectados en el calificador de origen de aplicación.
PR_18020	La tabla de idioma <nombre de la tabla de idioma> de la tabla base <nombre de la tabla base> no tiene filas para el idioma <código de idioma>.
Explicación:	La conexión de la aplicación de la sesión especifica un código de idioma de PeopleSoft y la tabla de origen que figura en el mensaje de error no tiene los datos relacionados con el idioma especificado. Cuando no hay datos para el idioma especificado, el servicio de integración devuelve datos de la tabla de origen base.
Respuesta del usuario:	Si necesita información en el idioma especificado, esos datos deben introducirse en el sistema de PeopleSoft. Si desea los datos en un idioma diferente, puede editar la conexión de aplicaciones o crear una conexión para un código de idioma diferente.
PR_18021	El calificador de origen de aplicación <calificador de origen de aplicación> tiene definida una consulta de usuario <consulta> no válida con un error de carácter en la ubicación <número>.
Explicación:	Ha introducido una consulta que contiene caracteres que no son válidos en la página de código de la conexión de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Edite la consulta para que todos los caracteres sean válidos en la página de código de conexión de la aplicación.
PR_18022	El calificador de origen de aplicación <calificador de origen de aplicación> tiene una cláusula de filtro <filtro> no válida con un error de carácter en la ubicación <número>.
Explicación:	Ha introducido una condición de filtro que contiene caracteres que no son válidos en la página de código de la conexión de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Edite las condiciones de filtro para que todos los caracteres sean válidos en la página de código de conexión de la aplicación.
PR_18023	El calificador de origen de aplicación <calificador de origen de aplicación> tiene una unión no válida y/o un reemplazo de filtro <reemplazo de unión> con un error de carácter en la ubicación <número>.
Explicación:	Ha introducido una condición de unión y/o una condición de filtro de origen que contiene caracteres que no son válidos en la página de código de la conexión de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Edite las condiciones de unión y/o de filtro para que todos los caracteres sean válidos en la página de código de conexión de la aplicación.

PR_18026	La sesión ha fallado porque el calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> contiene una definición de origen de árbol vertical sin atributos de árbol de PeopleSoft asignados. (Proporcione al menos el nombre del árbol y la fecha efectiva).
Explicación:	No se importaron los atributos de árbol de PeopleSoft a la definición de origen del árbol creado.
Respuesta del usuario:	Importe los atributos de árbol a la definición de origen del árbol creado. Puede importar los atributos del árbol a la definición del origen en Mapping Designer o en las propiedades de sesión. Debe introducir al menos el nombre del árbol de PeopleSoft y su fecha de entrada en vigor.
PR_18027	Calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación>: Error en la preparación de la consulta para la extracción de datos de la fecha de entrada en vigor.
Explicación:	Se ha definido este calificador de origen de aplicación para extraer las filas actuales de un registro con fecha de entrada en vigor que no tiene claves principales ni claves de PeopleSoft definidas.
Respuesta del usuario:	Vuelva a importar y sustituya el registro de PeopleSoft o defina una clave principal o de PeopleSoft en Source Analyzer.
Explicación:	Ha especificado un orden de unión de fecha de entrada en vigor en este calificador de origen de aplicación y al menos uno de los registros con fecha de entrada en vigor no tiene claves primarias o claves de PeopleSoft definidas.
Respuesta del usuario:	Vuelva a importar y sustituya el registro de PeopleSoft o defina una clave principal o de PeopleSoft en Source Analyzer.
PR_18028	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene un orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor con nombres de origen no válidos.
Explicación:	En el campo de orden de unión de fecha de entrada en vigor, ha escrito un nombre de registro de PeopleSoft que no está conectado con el calificador de origen de aplicación.
Respuesta del usuario:	Edite el campo orden de unión de fecha de entrada en vigor para que cada nombre de registros de PeopleSoft esté escrito correctamente. Los nombres de los registros que ha introducido en el campo de orden de unión de fecha de entrada en vigor deben coincidir con los registros asociados con el calificador de origen de aplicación. Separe cada nombre de registro con una coma.
PR_18029	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene un orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor con número no válido de nombres de origen. Esto debe ser igual al número de registros con fecha de entrada en vigor en el DSQ.
Explicación:	En el campo orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor, ha introducido muy pocos o demasiados nombres de registro de PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	Edite el campo orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor para que el número de registros que ha introducido sea igual al número de registros asociados con el calificador de origen de aplicación. Compruebe que ha separado cada nombre de registro de PeopleSoft con una coma.

PR_18030	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> no puede tener un orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor cuando el número de orígenes con fecha de entrada en vigor es uno.
Explicación:	Ha introducido un orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor en las propiedades de la sesión, pero sólo hay un registro con fecha de entrada en vigor conectado al calificador de origen de aplicación.
Respuesta del usuario:	Elimine el texto del campo de orden de unión de extracto de fecha de entrada en vigor en las propiedades de la sesión.
PR_18031	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene una fecha de extracción no válida.
Explicación:	Ha introducido la fecha de extracción en un formato de fecha incorrecto.
Respuesta del usuario:	Especifique la fecha de extracción en el siguiente formato: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.
PR_18032	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene una variable de asignación de fecha de extracción que no se puede expandir o el archivo de parámetros tiene un valor no válido para la variable de asignación de la fecha de extracción.
Explicación:	Ha introducido una variable o parámetro de asignación para la opción de transformación de fecha de extracción que no existe en el archivo de parámetros de asignación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Especifique el archivo de parámetros de asignación correcto para la sesión. Compruebe que el archivo de parámetros contenga un valor para la variable o parámetro de asignación que introdujo para la fecha de extracción.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido en el archivo de parámetros para la variable o parámetro de asignación de la fecha de extracción.
Respuesta del usuario:	Compruebe el valor que introdujo en el archivo de parámetros de asignación para la variable o parámetro de asignación de la fecha de extracción o que la variable esté en el formato de tipo de datos correcto. Introduzca el valor en el formato de fecha predeterminado de Informatica: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.
PR_18033	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene una instancia de árbol <nombre de la definición de origen de árbol creada> cuyo nombre de origen a través de una variable de asignación no se puede ampliar o resolver correctamente.
Explicación:	Ha introducido una variable o parámetro de asignación para el nombre del árbol de PeopleSoft que no existe en el archivo de parámetros de asignación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Especifique el archivo de parámetros de asignación correcto para la sesión. Compruebe que el archivo de parámetros contenga un valor para la variable o parámetro de asignación que introdujo en el nombre del árbol de PeopleSoft.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido en el archivo de parámetros para la variable o parámetro de asignación de nombre del árbol de PeopleSoft.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor que introdujo en el archivo de parámetros de asignación para la variable o parámetro de asignación del nombre del árbol de PeopleSoft esté en el formato de tipo de datos correcto.

PR_18034	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene una instancia de árbol <nombre de la definición de origen de árbol creada> cuya fecha de entrada en vigor a través de una variable de asignación no se puede ampliar o resolver correctamente.
Explicación:	Ha introducido una variable o parámetro de asignación para la opción fecha de entrada en vigor que no existe en el archivo de parámetros de asignación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Especifique el archivo de parámetros de asignación correcto para la sesión. Compruebe que el archivo de parámetros contenga un valor para la variable o parámetro de asignación que introdujo en la opción de fecha de entrada en vigor.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido en el archivo de parámetros para la variable o parámetro de asignación de la opción de fecha de entrada en vigor.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor que introdujo en el archivo de parámetros de asignación para la variable o parámetro de asignación de la opción de fecha de entrada en vigor esté en el formato de tipo de datos correcto.
PR_18035	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene una instancia de árbol <nombre de la definición de origen de árbol creada> cuyo identificador del conjunto a través de una variable de asignación no se puede ampliar o resolver correctamente.
Explicación:	Ha introducido una variable o parámetro de asignación para la opción de identificador del conjunto que no existe en el archivo de parámetros de asignación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Especifique el archivo de parámetros de asignación correcto para la sesión. Compruebe que el archivo de parámetros contenga un valor para la variable o parámetro de asignación que introdujo en la opción de identificador del conjunto.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido en el archivo de parámetros para la variable o parámetro de asignación de la opción de identificador del conjunto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor que introdujo en el archivo de parámetros de asignación para la variable o parámetro de asignación de la opción de identificador del conjunto esté en el formato de tipo de datos correcto.
PR_18036	El calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tiene una instancia de árbol <nombre de la definición de origen de árbol creada> cuyo valor de control de conjunto a través de una variable de asignación no se puede ampliar o resolver correctamente.
Explicación:	Ha introducido una variable o parámetro de asignación para la opción de valor de control de conjunto que no existe en el archivo de parámetros de asignación de la sesión.
Respuesta del usuario:	Especifique el archivo de parámetros de asignación correcto para la sesión. Compruebe que el archivo de parámetros contenga un valor para la variable o parámetro de asignación que introdujo en la opción valor de control de conjunto.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido en el archivo de parámetros para la variable o parámetro de asignación de la opción de valor de control de conjunto.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el valor que introdujo en el archivo de parámetros de asignación para la variable o parámetro de asignación de la opción de valor de control de conjunto esté en el formato de tipo de datos correcto.

PR_18037	El calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de la aplicación> tiene una instancia de árbol <nombre de definición de origen del árbol creado> con una fecha de entrada en vigor no válida.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido en la opción de fecha de entrada en vigor en la definición de origen del árbol creado en Mapping Designer o en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la fecha de entrada en vigor que ha introducido está en el formato de fecha predeterminado de Informatica: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.
PR_18038	ERROR: Uno o más campos utilizados para particionar orígenes del calificador de origen <nombre de calificador de origen de aplicación> se han eliminado. Edite y guarde la sesión para corregir la información de partición.
Explicación:	Ha definido una clave de partición para un puerto en el calificador de origen de aplicación que ha eliminado.
Respuesta del usuario:	Edite la sesión para quitar la clave de partición del calificador de origen de aplicación. A continuación, guarde la información de la nueva partición en la sesión y ejecútela de nuevo.
PR_18040	Calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación>: Error. El campo TO_EFFDT no se puede proyectar si no hay una clave principal o una clave de PeopleSoft en el origen.
Explicación:	Se ha definido este calificador de origen de aplicación para conectar el campo TO_EFFDT desde un origen que no tiene claves principales o claves de PeopleSoft definidas.
Respuesta del usuario:	Desconecte el vínculo entre el campo TO_EFFDT en el origen y el calificador de origen de aplicación.

Mensajes PWX

PWX-34000	No puede detener la tarea PowerExchange. iSync no está establecido.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34001	Subproceso de monitor - excepción detectada. Mensaje "mensaje".
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34002	Ha fallado la invocación de Sync URI por parte de la tarea PowerExchange - se ha detectado una excepción. Mensaje "mensaje".
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWX-34003	No se ha podido conectar al servicio de escucha PowerExchange Task iSync (tiempo de espera superado).
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34004	No se ha podido conectar al servicio de escucha PowerExchange Task iSync.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34005	No se ha podido enviar el mensaje al servicio de escucha PowerExchange Task iSync.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34006	Se ha perdido la conexión de latido con la tarea PowerExchange. Servicio finalizando.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34007	Opción <i>opción</i> o valor <i>valor</i> de configuración no reconocido.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34008	No se encuentran las opciones de configuración.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34009	No se ha podido iniciar el proceso <i>proceso</i> de PowerExchange.
Explicación:	Se produjo un error de configuración.
Respuesta del usuario:	Compruebe que dicho ejecutable está disponible en la ruta o directorio actual o en PWX_HOME.
PWX-34010	Ha fallado la inicialización del servicio PowerExchange.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
PWX-34011	Finalizando el proceso <i>proceso</i> de PowerExchange
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PWX-34012	No se ha podido enviar el mensaje al programa de control de comandos de la tarea de PowerExchange.
Explicación:	Ha ocurrido un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
PWX-34013	El usuario <i>usuario</i> no tiene definido el privilegio <i>privilegio</i>.
Explicación:	El usuario no tiene suficientes credenciales para realizar la acción que se intenta llevar a cabo.
Respuesta del usuario:	Cambie los privilegios asignados al usuario o utilice un nombre de usuario diferente.
PWX-34504	Intentando conectarse a la tarea PowerExchange. Quedan unos <i>segundos segundos</i>...
Explicación:	El servicio de PowerExchange seguirá tratando de conectarse a la tarea PowerExchange durante el número de segundos especificados antes de dejar de intentar la conexión.
Respuesta del usuario:	No se requiere una respuesta.

Mensajes PWXCMD

PWXCMD_20000	ERROR: "mensaje_de_error".
Explicación:	Se ha producido el error especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación del error especificado.
PWXCMD_20001	Este comando requiere la opción DomainName o Gateway.
Explicación:	El comando no incluyó la opción -Domain Name o -Gateway. Se requiere al menos una de estas opciones.
Respuesta del usuario:	En la línea de comandos, incluya la opción -DomainName o -Gateway.
PWXCMD_20002	El nodo ["nombre_nodo"] no existe en el dominio.
Explicación:	El nombre de nodo que ha especificado para la opción -NodeName en la línea de comandos no existe en el dominio.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de nodo válido.

PWXCMD_20003	El servicio ["nombre_servicio"] no es un servicio de escucha
Explicación:	El valor que introdujo para la opción -ServiceName en la línea de comandos no es el nombre de un servicio de escucha de PowerExchange.
Respuesta del usuario:	Para la opción -ServiceName, especifique el nombre de un servicio de escucha.
PWXCMD_20004	El servicio ["nombre_servicio"] no es un servicio de registrador
Explicación:	El valor que introdujo para la opción -ServiceName en la línea de comandos no es el nombre de un servicio de registrador de PowerExchange.
Respuesta del usuario:	Para la opción -ServiceName, especifique el nombre de un servicio de registrador.
PWXCMD_20005	Error al comunicarse con el servicio ["nombre_servicio"]. Consulte el registro para obtener más información
Explicación:	El comando infacmd pwx detectó un error al comunicarse con el servicio especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el archivo de registro PowerExchange para obtener información adicional.
PWXCMD_20006	Comando no aplicable al servicio ["nombre_servicio"].
Explicación:	El comando infacmd pwx que introdujo no es aplicable al nombre de servicio que introdujo.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de servicio apropiado para el comando.
PWXCMD_30084	Formato de dirección no válido. El formato esperado es host:puerto.
Explicación:	El formato de la dirección de nodo especificada en el comando infacmd pwx no es válido.
Respuesta del usuario:	Escriba la dirección del nodo en el siguiente formato: <i>nombre_host: número_puerto</i>
PWXCMD_30089	Número de puerto no válido [número_puerto]
Explicación:	El número de puerto especificado en el comando infacmd pwx no es válido.
Respuesta del usuario:	Introduzca un número de puerto válido en el comando infacmd pwx.
PWXCMD_30357	No se pudo conectar al elemento del mismo nivel debido a [error_conexión_servicio]
Explicación:	El servicio no se pudo conectar usando los parámetros especificados.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los parámetros de dominio son válidos.
PWXCMD_30358	No se encuentra ninguna conectividad de puerta de enlace para [nombre_dominio].
Explicación:	El programa no pudo establecer una conexión con el dominio.
Respuesta del usuario:	Compruebe si la configuración de la puerta de enlace del dominio es correcta.
PWXCMD_30359	No se encontró la definición de conexión para: [nombre_conexión].
Explicación:	El programa no pudo encontrar una definición de conexión.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXCMD_30360 No se encontró la definición para la operación [nombre_operación].

Explicación: El mapa de datos de PowerExchange no contiene la tabla para esta operación.

Acción del sistema: La operación se elimina del objeto de datos.

Respuesta del usuario: No se requiere una respuesta.

PWXCMD_30361 No se encuentra la definición del campo [nombre_campo] en la operación [nombre_operación].

Explicación: El mapa de datos de PowerExchange no contiene el campo al que se hace referencia esta operación.

Acción del sistema: El campo se elimina de la operación.

Respuesta del usuario: No se requiere una respuesta.

PWXCMD_30362 La definición del campo [nombre_campo] en la operación [nombre_operación] no coincide (detalles)

Explicación: El mapa de datos de PowerExchange contiene una definición de tipo, precisión o escala diferente para este campo.

Acción del sistema: El campo de la operación se actualiza para que coincida con la definición del mapa de datos.

Respuesta del usuario: No se requiere una respuesta.

PWXCMD_30363 Error de lógica general: [mensaje_error]

Explicación: Se ha producido el error lógico en el programa indicado.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXCMD_30364 Argumento del nombre de la conexión no válido

Explicación: El argumento del nombre de la conexión debe ser una cadena entre comillas dobles. La cadena puede incluir opcionalmente un único carácter comodín. Ejemplo: \"con*\")

Respuesta del usuario: Introduzca el argumento del nombre de la conexión en el formato correcto.

PWXCMD_30365 Argumento del nombre de objeto de datos no válido

Explicación: El argumento del nombre del objeto de datos debe ser una cadena entre comillas dobles. La cadena puede incluir opcionalmente un único carácter comodín. Ejemplo: \"*\")

Respuesta del usuario: Introduzca el argumento del nombre del objeto de datos en el formato correcto.

PWXCMD_30366 Argumento del nombre de esquema no válido

Explicación: El argumento del nombre del esquema debe ser una cadena entre comillas dobles. La cadena puede incluir opcionalmente un único carácter comodín. Ejemplo: \"*\")

Respuesta del usuario:	Introduzca el argumento del nombre del esquema en el formato correcto.
PWXCMD_30367	Modelo [modelo_datos] - Advertencia de importación: [advertencia_validación]
Explicación:	La importación de la asignación de datos de PowerExchange generó mensajes de advertencia.
Respuesta del usuario:	Corrija la asignación de datos si es necesario y sincronice el objeto de datos.
PWXCMD_30368	No se puede cargar PowerExchange. Compruebe la variable de entorno PWX_HOME.
Explicación:	El programa de línea de comandos no pudo cargar PowerExchange. El programa necesita que PowerExchange esté instalado y que la variable de entorno PWX_HOME esté definida.
Respuesta del usuario:	Verifique que la variable de entorno PWX_HOME apunte al directorio de instalación de PowerExchange en el sistema local.
PWXCMD_34024	Valor de reemplazo 'valor_reemplazo' no válido.
Explicación:	Se ha especificado un valor no válido para el parámetro -replace del comando createdatamaps.
Respuesta del usuario:	Especifique Y o N para el parámetro -replace en mayúsculas o minúsculas.

Mensajes PWXLog

PWXLog_009	No se puede cargar PowerExchange. Asegúrese de que se haya definido la variable de entorno PWX_HOME.
Explicación:	El comando necesita que PowerExchange esté instalado y que la variable de entorno PWX_HOME esté definida.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la variable de entorno PWX_HOME apunte al directorio de instalación de PowerExchange en el sistema local.
PWXLog_34780	Nivel de registrador no válido 'logger_level'
Explicación:	El comando createdatamaps especifica un valor no válido para el nivel detallado. Los valores válidos son DEBUG, INFO, ERROR y FATAL. El valor predeterminado es INFO.
Acción del sistema:	Final de procesamiento.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor válido para el nivel detallado y vuelva a ejecutar el comando.

Mensajes PWXNative

PWXNative_001 No se puede acceder al recurso "*nombre_de_recurso*". Error: *error*.

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXNative_002 Error al llamar al recurso "*nombre_de_recurso*" con función de API "*función_de_api*". Error: "*mensaje_de_error*".

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXNative_003 Programa de control de entorno no válido.

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXNative_004 Programa de control de conexión no válido.

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXNative_005 Programa de control de instrucción no válido.

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXNative_006 *mensaje_de_error*

Explicación: Ha ocurrido un error interno.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

PWXNative_007 Uno o más caracteres de la contraseña no son compatibles con PowerExchange.

Explicación: La contraseña de PowerExchange especificada incluye caracteres no admitidos.

Acción del sistema: Final de procesamiento.

Respuesta del
usuario:

Vuelva a introducir el comando y especifique una contraseña válida.

Mensajes PWXPC

Para obtener información acerca de los mensajes de PowerCenter del cliente de PowerExchange, consulte la *Referencia de mensajes de PowerExchange*.

CAPÍTULO 17

Códigos de mensaje R

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes REGEX, 339](#)
- [Mensajes REP, 340](#)
- [Mensajes REP_CORE, 398](#)
- [Mensajes RFC, 399](#)
- [Mensajes RR, 401](#)
- [Mensajes RS, 403](#)

Mensajes REGEX

REGEX_34005

La función REG_MATCH admite dos argumentos.

Explicación:

El número de argumentos pasados a la función no es el correcto.

Respuesta del usuario:

Compruebe la sintaxis de la función.

REGEX_34006

Los argumentos de sujeto y patrón deben ser de tipo de datos de carácter.

Explicación:

El tipo de datos del argumento pasados a la función no es el correcto.

Respuesta del usuario:

Compruebe que el tipo de datos del argumento sea de tipo carácter.

REGEX_34007

Error del servicio de integración al compilar el patrón.

Explicación:

El servicio de integración no puede compilar la expresión porque el patrón facilitado a la función no es válido.

Respuesta del usuario:

Compruebe que el patrón facilitado a la función sea válido.

REGEX_34008

La función REG_EXTRACT requiere al menos dos argumentos.

Explicación:

El número de argumentos pasados a la función no es el correcto.

Respuesta del usuario:

Compruebe la sintaxis de la función.

REGEX_34009	La función REG_EXTRACT admite un máximo de tres argumentos.
Explicación:	El número de argumentos pasados a la función no es el correcto.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función.
REGEX_34010	Error del servicio de integración al validar el sujeto por un error de sintaxis de expresión regular compatible con perl.
Explicación:	El servicio de integración no pudo validar el valor del argumento del sujeto porque se produjo un error de sintaxis de expresión regular compatible con perl. Puede que no haya suficiente memoria del sistema. O bien puede que el valor del argumento del sujeto contenga una sintaxis no válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el sistema contenga suficiente memoria. Compruebe la sintaxis de la expresión. Use una sintaxis de expresión regular compatible con perl.
REGEX_34011	Error del servicio de integración al extraer el subpatrón por un error de sintaxis de expresión regular compatible con perl.
Explicación:	El servicio de integración no pudo extraer el subpatrón porque se produjo un error de sintaxis de expresión regular compatible con perl. Puede que no haya suficiente memoria del sistema. O bien, puede que el subpatrón contenga una sintaxis no válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el sistema contenga suficiente memoria. Compruebe la sintaxis de la expresión. Use una sintaxis de expresión regular compatible con perl.
REGEX_34014	La función REG_REPLACE admite tres o cuatro argumentos.
Explicación:	El número de argumentos pasados a la función no es el correcto.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis de la función.

Mensajes REP

REP_12001	No se pudo iniciar sesión en el servidor de la base de datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse al servidor de la base de datos. Es posible que se haya conectado de forma incorrecta.
Respuesta del usuario:	Conéctese utilizando la información correcta. Los nombres de usuario y las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
REP_12005	Ha ocurrido un error al abrir un archivo de script SQL empaquetado para ejecutarlo. Es probable que el producto no se haya instalado correctamente. Póngase en contacto con atención al cliente para obtener ayuda.
Explicación:	El servicio de integración no puede localizar un archivo de script SQL necesario.

Respuesta del usuario:	En el archivo win.ini, asegúrese de que la entrada HOME en la entrada Informatica PowerMart apunte al directorio donde se encuentra el script SQL. Si la entrada HOME es correcta, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12014	Ha ocurrido un error al acceder al repositorio
Explicación:	El servicio de repositorio ha detectado un error al acceder al repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error. Este mensaje de error puede ser precedido por REP_51056.
REP12021	No se pudo conectar al repositorio local <nombre del repositorio local> del dominio <dominio de PowerCenter del repositorio local> desde el repositorio global <nombre del repositorio global> del <dominio de PowerCenter del repositorio global>.
Explicación:	El administrador de servicios no pudo conectarse al repositorio local desde un repositorio global.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el repositorio local esté registrado en el repositorio global. Compruebe también que los servicios de ambos repositorios estén en ejecución. Además, compruebe que la información de conectividad del repositorio local esté actualizada.
REP_12022	No se pudo conectar al repositorio global <nombre del repositorio global> del dominio <dominio de PowerCenter del repositorio global> desde el repositorio local <nombre del repositorio local> del <dominio de PowerCenter del repositorio local>.
Explicación:	El administrador de servicios no pudo conectarse al repositorio global desde un repositorio local.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el repositorio local esté registrado en el repositorio global. Compruebe también que los servicios de ambos repositorios estén en ejecución. Además, compruebe que la información de conectividad del repositorio global esté actualizada.
REP_12033	El repositorio al que se está accediendo es incompatible con esta versión.
Explicación:	La versión del repositorio no coincide con la del cliente y/o el servidor.
Respuesta del usuario:	Si el repositorio es más antiguo, actualice el repositorio. Si el software es más antiguo, actualice el software.
REP_12119	No existe ningún repositorio en la conexión de la base de datos especificada.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos. Es posible que se haya conectado de forma incorrecta.
Respuesta del usuario:	Conéctese utilizando la información correcta. Los nombres de usuario y las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	No tiene los privilegios de base de datos correspondientes para ver las tablas del repositorio.
Respuesta del usuario:	Pida al administrador de la base de datos que revise los privilegios de base de datos.
REP_12122	No se puede desbloquear esta carpeta. Inténtelo de nuevo.
Explicación:	Se trata de un error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si es necesario, consulte la documentación de la base de datos para llevar a cabo la acción apropiada.

REP_12123	No se puede eliminar esta carpeta. Inténtelo de nuevo.
Explicación:	Se trata de un error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si es necesario, consulte la documentación de la base de datos para llevar a cabo la acción apropiada.
REP_12124	No se puede eliminar esta carpeta. La carpeta está en uso por parte de otro usuario.
Explicación:	Ha intentado eliminar una carpeta a la que se encuentran conectados otros usuarios. Incluso si no hay usuarios conectados, la carpeta puede contener bloqueos residuales.
Respuesta del usuario:	Pida a todos los usuarios que cierren las herramientas de cliente. Utilice el administrador de repositorio para ver los bloqueos. Si es necesario, quite los bloqueos residuales. A continuación, realice de nuevo la operación. Advertencia: Quitar bloqueos válidos puede provocar incoherencias en el repositorio.
REP_12164	Error relacionado con el dominio: <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no pudo completar la operación solicitada.
Respuesta del usuario:	Lea la descripción del error y realice los cambios necesarios en la conectividad de dominio. Para más información, busque la causa y la acción correspondientes al código de error.
REP_12225	El valor especificado no es válido para atributos de memoria.
Explicación:	El valor del atributo de memoria no es válido.
Respuesta del usuario:	Escriba un valor válido. El valor debe ser un entero no negativo seguido de KB, MB o GB. O bien, puede introducir auto para que el servicio de integración determine el valor en tiempo de ejecución.
REP_12233	Incrementar por debe ser menor o igual que 2147483647.
Explicación:	El valor de la propiedad de transformación del generador de secuencias "Incrementar por" es mayor que el valor máximo que admite el tipo de datos Entero.
Respuesta del usuario:	Establezca el valor de "Incrementar por" a un valor menor o igual que el valor máximo del tipo de datos Entero.
REP_12325	Error interno. No hay devolución de llamada de conexión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12326	Error al obtener la información de conexión para el repositorio remoto.
Explicación:	Faltan parámetros de configuración obligatorios para que el repositorio global pueda conectarse a otro repositorio.
Respuesta del usuario:	Conéctese al repositorio registrado y corrija los parámetros de configuración.
REP_12327	Error interno. La devolución de llamada de conexión ha devuelto un error.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12328	El repositorio de esta ubicación no tiene el mismo nombre.
Explicación:	La conexión de la base de datos o el nombre del repositorio introducido son incorrectos.
Respuesta del usuario:	La barra de estado muestra el nombre correcto del repositorio. Corrija la información inexacta.
Explicación:	Ha intentado conectarse a un repositorio de la red, pero se ha producido un fallo en la red durante el proceso de conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el cliente de PowerCenter y el repositorio estén conectados a la red. Cuando se conecte al repositorio de nuevo, escriba el nombre del host y el número de puerto del repositorio en el cuadro de diálogo Conectarse al repositorio.
REP_12330	No se ha podido obtener la información de repositorio.
Explicación:	Se trata de un error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12332	Error al inicializar la información de los objetos del repositorio.
Explicación:	Hay poca memoria o se ha agotado.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones innecesarias y reinicie el sistema. Si el problema persiste, puede que tenga que agregar más memoria RAM al sistema.
Explicación:	Se trata de un error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12333	Se ha hallado más de un GDR.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado información del repositorio inconsistente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12334	No coincide el nombre del repositorio.
Explicación:	Un repositorio global y un repositorio registrado con él tienen el mismo nombre.
Respuesta del usuario:	Anule el registro del repositorio local. Cópielo a otra ubicación con un nuevo nombre y, a continuación, vuelva a registrar el repositorio.
REP_12335	El repositorio actual no es un GDR.
Explicación:	Ha intentado una operación de repositorio global, como el registro de un repositorio, cuando no estaba conectado a un repositorio global.
Respuesta del usuario:	Si lo desea, promueva el repositorio a repositorio global. Advertencia: Una vez que el repositorio se convierte en un repositorio global, no se puede cambiar a repositorio local.

REP_12336	Este repositorio ya está registrado en el GDR <nombre del repositorio global>.
Explicación:	Ha intentado registrar un repositorio en un repositorio global que está registrado con un repositorio global diferente.
Respuesta del usuario:	Si el repositorio debe estar registrado con el nuevo repositorio global, anule el registro del repositorio desde el repositorio global original. Regístrelo en el nuevo repositorio global.
REP_12337	El repositorio no es un repositorio local.
Explicación:	Ha intentado registrar un repositorio dependiente con un repositorio global. Sólo se pueden registrar repositorios independientes con un repositorio global.
Respuesta del usuario:	Si el repositorio debe estar registrado con un nuevo repositorio global, anule el registro del repositorio desde el repositorio global original. A continuación, regístrelo en el repositorio global.
REP_12338	Ya se ha registrado un repositorio con este nombre.
Explicación:	Ha intentado registrar un repositorio local cuando ya existe un repositorio local con el mismo nombre en el repositorio global.
Respuesta del usuario:	Anule el registro del repositorio. Copie el repositorio a otra ubicación con un nuevo nombre y, a continuación, vuelva a registrar el repositorio.
REP_12339	Error interno. Error al asignar un nuevo ID de repositorio.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12340	Error al actualizar el repositorio remoto.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12341	Error al actualizar el GDR.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servidor hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
Explicación:	El servicio de repositorio del repositorio local se está ejecutando en un nodo que no está configurado para ejecutar la versión del servicio de repositorio.
Respuesta del usuario:	Configure el servicio de repositorio del repositorio local para que se ejecute en un nodo que esté configurado para ejecutar la versión del servicio de repositorio.
REP_12342	El repositorio seleccionado no está registrado con el repositorio global actual.
Explicación:	Ha intentado anular el registro de un repositorio que no está registrado con el repositorio global actual.

Respuesta del usuario:	Sólo puede anular el registro de repositorios registrados con un repositorio global.
REP_12346	Error de asignación de memoria.
Explicación:	Asignación de memoria insuficiente.
Respuesta del usuario:	Cierre todas las aplicaciones innecesarias y reinicie el sistema. Si el problema persiste, puede que tenga que agregar más memoria RAM al sistema.
REP_12347	Ha ocurrido un error al actualizar la información de conexión en el repositorio.
Explicación:	Se ha producido un error de base de datos mientras se actualizaba la información de conexión durante el registro del repositorio o al editar la información de la conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos o de errores del servicio del repositorio hay mensajes de error relacionados con la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12352	El usuario actual no dispone del privilegio para realizar esta operación.
Explicación:	Ha intentado realizar una operación sin los privilegios adecuados.
Respuesta del usuario:	Pida al administrador de la base de datos que revise los privilegios.
REP_12355	El objeto <nombre del objeto> ha sido modificado desde el momento en que se leyó.
Explicación:	Ha intentado editar un objeto de repositorio que ha sido modificado y guardado por otro usuario desde que abrió el objeto.
Respuesta del usuario:	Cierre el objeto y vuelva a abrirlo para ver el objeto editado.
REP_12357	El objeto <nombre de objeto> ya está bloqueado por <nombre de usuario>. ¿Desea volver a obtener el bloqueo?
Explicación:	Ha intentado editar un objeto que ha sido bloqueado por el nombre de usuario. Alguien ha usado el nombre de usuario y la contraseña para acceder a este objeto o el cliente se ha cerrado mientras estaba trabajando con el objeto.
Respuesta del usuario:	Si alguien está utilizando el nombre de usuario y la contraseña, haga clic en No y pida a esa persona que cierre el objeto y la sesión. Si el cliente de PowerCenter se cerró mientras estaba trabajando con el objeto y está seguro de que nadie más tiene el objeto abierto, haga clic en Sí. Advertencia: Si selecciona Sí cuando alguien más está trabajando con el objeto, puede dañar permanentemente el repositorio.
REP_12363	Advertencia: No se puede comprobar si se han creado los índices correctos para el repositorio de Teradata. Verifique que crea una copia de seguridad del repositorio y luego restáurelo una vez que lo actualice.
Explicación:	El usuario de la base de datos que está iniciando el repositorio no tiene permiso para consultar el diccionario de Teradata. El servicio de repositorio necesita consultar el diccionario de Teradata para comprobar si las tablas del repositorio de Teradata tienen los índices principales correctos.

Respuesta del usuario:	Después de actualizar un repositorio de Teradata, compruebe que ha realizado una copia de seguridad y la ha restaurado antes de iniciarlo. Esto hace que el servicio de repositorio genere nuevos índices principales para las tablas del repositorio. Debe realizar una copia de seguridad y restaurar un repositorio de Teradata antes de iniciarlo.
REP_12364	Para completar el proceso de actualización de Teradata, tome una copia de seguridad del repositorio (repository_name), elimine el repositorio existente y restáurelo desde el archivo de copia de seguridad. A continuación, inicie el repositorio.
Explicación:	Ha actualizado el repositorio de Teradata y ha intentado iniciarlo sin realizar una copia de seguridad y restaurándola.
Respuesta del usuario:	Realice una copia de seguridad del repositorio y restáurela. Esto hace que el servicio de repositorio genere los índices principales para las tablas del repositorio. Debe realizar una copia de seguridad y restaurar el repositorio antes de iniciarlo.
REP_12370	La versión del repositorio es incompatible con esta versión del producto. (La versión del repositorio es <versión>, mientras que el producto espera la <versión>). Es necesario actualizar el repositorio.
Explicación:	El repositorio debe ser actualizado a la versión actual que espera el producto.
Respuesta del usuario:	Utilice la herramienta de administrador para actualizar el repositorio.
REP_12371	La versión del repositorio es incompatible con esta versión del producto. (La versión del repositorio es <versión>, mientras que el producto espera la <versión>). Es necesario actualizar el producto.
Explicación:	El repositorio se ha actualizado a una versión más reciente del producto.
Respuesta del usuario:	Actualice el cliente de PowerCenter, el servicio de repositorio y el servicio de integración.
REP_12372	El repositorio contiene datos que son más recientes de lo que espera esta versión del producto. (La versión de datos del repositorio es <versión>, mientras que el producto espera la <versión>). Es posible que sea necesaria una actualización del producto.
Explicación:	El repositorio se ha actualizado a una versión más reciente del producto.
Respuesta del usuario:	Actualice el cliente de PowerCenter, el servicio de repositorio y el servicio de integración.
REP_12373	El repositorio contiene datos que pueden ser obsoletos para esta versión del producto. (La versión de datos del repositorio es <versión>, mientras que el producto espera la <versión>). Es posible que sea necesaria una actualización de los datos del repositorio.
Explicación:	El repositorio debe ser actualizado a la versión actual que espera el producto.
Respuesta del usuario:	Utilice la herramienta de administrador para actualizar el repositorio.
REP_12381	No se puede realizar la operación, ya que no se ha hallado un objeto esperado. Compruebe el repositorio.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio contenga inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

REP_12382	Error al actualizar la información de objeto en el repositorio. No se ha actualizado ninguna fila o se ha actualizado más de una.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio contenga inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12386	No hay ningún objeto de base de datos disponible para el repositorio <nombre del repositorio>. (Un repositorio no es compatible con la base de datos solicitada o el controlador de base de datos adecuado no está disponible).
Explicación:	Un repositorio no es compatible con el tipo de base de datos especificada en el archivo de configuración.
Respuesta del usuario:	Compruebe la configuración del servicio de Integración y corrija el tipo de base de datos del repositorio.
REP_12387	El intento de obtener un bloqueo de <guardar/obtener> en <tipo de objeto> <nombre de objeto> ha superado el tiempo de inactividad debido al siguiente conflicto de bloqueo: El usuario <nombre de usuario> en el equipo <nombre del host> que ejecuta <aplicación> ha obtenido un bloqueo de <guardar/obtener> en <tipo de objeto> <nombre de objeto> a las <hora>. Inténtelo de nuevo.
Explicación:	Ha intentado acceder o guardar un objeto de repositorio y el repositorio no pudo crear el bloqueo necesario de obtener o guardar para que se pueda realizar la tarea. Esto se produce porque otro usuario ha bloqueado el objeto.
Respuesta del usuario:	Intente realizar la operación de nuevo. Si el problema persiste, utilice la información proporcionada para determinar si el usuario indicado está accediendo al objeto. Si comprueba que el objeto no está siendo utilizado o accedido, pida al administrador que desbloquee el objeto.
REP_12389	No se puede establecer la propiedad <número> de la conexión de base de datos.
Explicación:	Un error de base de datos impidió la configuración de parámetros obligatorios de la conexión de la base de datos con la conexión del repositorio.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el servidor de base de datos del repositorio esté en ejecución. Si no hay ningún problema en la base de datos, intente conectarse con el repositorio de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12390	La asignación <nombre de la asignación> contiene una dependencia que señala a un puerto inexistente. Se supone que la asignación no es válida.
Explicación:	Ha iniciado una sesión que utiliza un mapplet y la información acerca de la asignación no es coherente en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Abra la asignación en Designer, valide la asignación y vuelva a guardarlo. Si el problema persiste, la inconsistencia está en el mapplet utilizado por la asignación. Abra el mapplet, válidelo y guárdelo. A continuación, valide y guarde la asignación de nuevo.
REP_12392	La creación de GID ha fallado para el repositorio <nombre del repositorio>.
Explicación:	Error interno. Esto podría deberse a un fallo de hardware.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

REP_12403	No se puede recuperar la información de configuración regional.
Explicación:	El repositorio no puede encontrar o leer el archivo pmlocale.bin.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que el archivo pmlocale.bin se encuentra en el directorio de instalación y que no ha sido dañado por un fallo en el disco.
REP_12404	No se pudieron asignar nuevos ID para el generador de secuencias interno: <nombre de la secuencia>.
Explicación:	Se ha producido un error en la base de datos del repositorio que ha provocado un error en la generación de ID internos.
Respuesta del usuario:	Si se ha producido un error en la base de datos del repositorio, inténtelo de nuevo después de corregir el problema de la base de datos.
Explicación:	El repositorio tiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12405	No se han podido obtener nuevos ID.
Explicación:	Se ha producido un error en la base de datos del repositorio que ha provocado un error en la generación de ID internos.
Respuesta del usuario:	Si se ha producido un error en la base de datos del repositorio, inténtelo de nuevo después de corregir el problema de la base de datos.
Explicación:	El repositorio tiene datos inconsistentes.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12415	¡Error al comparar las horas en que se guardaron por última vez los objetos de esta carpeta!
Explicación:	El servidor de base de datos del repositorio no pudo proporcionar la hora o no se está ejecutando correctamente. Un problema anterior con la base de datos podría haber causado algunas inconsistencias de datos.
Respuesta del usuario:	Intente realizar la operación de nuevo. Compruebe si hay una posible causa del problema en el registro del servidor de la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12416	¡Error al comparar las horas de implementación de las carpetas compartidas!
Explicación:	El servidor de base de datos del repositorio no pudo proporcionar la hora o no se está ejecutando correctamente. Un problema anterior con la base de datos podría haber causado algunas inconsistencias de datos.
Respuesta del usuario:	Intente realizar la operación de nuevo. Compruebe si hay una posible causa del problema en el registro del servidor de la base de datos. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12422	¡No se puede conectar con el GDR!
Explicación:	La base de datos que aloja el repositorio global no está disponible o la información de conectividad del repositorio global es incorrecta.

Respuesta del usuario:	Compruebe que la información de conectividad sea la misma en todos los sistemas cliente. Si la conexión es una conexión secundaria, asegúrese de que la información de conectividad del repositorio global no haya cambiado después del registro del repositorio local. Si ha movido el repositorio global a un servicio de repositorio diferente o ha modificado la información de configuración del repositorio global, la información de conectividad podría haber cambiado. Para actualizar la información de conectividad en el dominio del repositorio, propague la información de conectividad del repositorio global al repositorio local.
REP12449	Error interno.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12450	No se puede crear el archivo de salida <nombre del archivo>.
Explicación:	Ha intentado realizar una copia de seguridad del repositorio y el administrador del repositorio no ha podido crear el archivo de copia de seguridad. Puede que el disco duro esté lleno o dañado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya espacio suficiente en el disco y que no haya ningún problema con el disco duro.
REP_12452	No se puede escribir en el archivo <nombre del archivo>.
Explicación:	Ha intentado realizar una copia de seguridad del repositorio y Administrator Tool no ha podido escribir en el archivo de copia de seguridad. Puede que el disco duro esté lleno o dañado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya espacio suficiente en el disco y que no haya ningún problema con el disco duro.
REP_12454	No se puede abrir el archivo de entrada <nombre del archivo>.
Explicación:	Ha intentado restaurar el repositorio y el servicio de repositorio no ha podido leer el archivo de copia de seguridad. El archivo de copia de seguridad puede estar dañado o el disco duro puede tener sectores defectuosos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el disco duro para detectar posibles problemas. Puede que tenga que restaurar el archivo de copia de seguridad de una copia de seguridad anterior. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12456	No se puede leer desde el archivo <nombre del archivo>.
Explicación:	Ha intentado restaurar el repositorio y el servicio de repositorio no ha podido leer el archivo de copia de seguridad. El archivo de copia de seguridad puede estar dañado o el disco duro puede tener sectores defectuosos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el disco duro para detectar posibles problemas. Puede que tenga que restaurar el archivo de copia de seguridad de una copia de seguridad anterior. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12457	Datos inesperados en el archivo <nombre del archivo>.
Explicación:	El archivo de copia de seguridad del repositorio tiene incoherencias en los datos.

Respuesta del usuario:	Compruebe el disco duro para detectar posibles problemas. Puede que tenga que restaurar los archivos de copia de seguridad desde una copia de seguridad anterior. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12466	Error al insertar la información de los objetos del repositorio.
Explicación:	Un error de base de datos del repositorio ha provocado un error en la creación o actualización del repositorio.
Respuesta del usuario:	Intente crear o actualizar de nuevo el repositorio después de haber corregido el error de la base de datos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12467	Error al insertar la información de los atributos de los objetos del repositorio.
Explicación:	Un error de base de datos del repositorio ha provocado un error en la creación o actualización del repositorio.
Respuesta del usuario:	Intente crear o actualizar de nuevo el repositorio después de haber corregido el error de la base de datos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12468	Error al insertar la información local del servidor.
Explicación:	Un error de base de datos del repositorio ha provocado un error en la creación o actualización del repositorio.
Respuesta del usuario:	Intente crear o actualizar de nuevo el repositorio después de haber corregido el error de la base de datos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12469	Error al inicializar el árbol de objetos.
Explicación:	Un repositorio no se ha creado, actualizado o restaurado correctamente. Si el problema ocurre en un repositorio que está en uso, puede que la base de datos tenga inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12470	Error al actualizar la información del repositorio.
Explicación:	Un error de base de datos del repositorio ha provocado un error en la creación o actualización del repositorio.
Respuesta del usuario:	Intente crear o actualizar de nuevo el repositorio después de haber corregido el error de la base de datos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_12471	Error al crear el primer usuario.
Explicación:	Un error de base de datos del repositorio ha provocado un error en la creación del repositorio.
Respuesta del usuario:	Intente crear de nuevo el repositorio después de haber corregido el error de la base de datos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

REP_12477	Este repositorio contiene carpetas que están en uso en este momento. No se debe eliminar un repositorio mientras está en uso.
Explicación:	Ha intentado eliminar un repositorio al que se encuentran conectados otros usuarios. Incluso si no hay usuarios conectados, el repositorio puede tener bloqueos residuales.
Respuesta del usuario:	Pida a todos los usuarios que cierren las herramientas de cliente. Utilice el administrador de repositorios para ver los bloqueos. Si es necesario, quite los bloqueos residuales. A continuación, realice de nuevo la operación. Advertencia: Quitar bloqueos válidos puede provocar incoherencias en el repositorio.
REP_12488	No se puede añadir un nuevo generador de secuencia interna.
Explicación:	Un error de base de datos del repositorio ha provocado un error en la creación o actualización del repositorio.
Respuesta del usuario:	Intente crear o actualizar de nuevo el repositorio después de haber corregido el error de la base de datos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12492	Este repositorio contiene carpetas que están en uso en este momento. No se puede actualizar un repositorio mientras las carpetas están en uso.
Explicación:	Ha intentado actualizar un repositorio al que se encuentran conectados otros usuarios. Incluso si no hay usuarios conectados, el repositorio puede tener bloqueos residuales.
Respuesta del usuario:	Pida a todos los usuarios que cierren las herramientas de cliente. Utilice el administrador de repositorios para ver los bloqueos. Si es necesario, quite los bloqueos residuales. A continuación, realice de nuevo la operación. Advertencia: Quitar bloqueos válidos puede provocar incoherencias en el repositorio.
REP_12494	El repositorio es más reciente que la versión compatible con esta versión del software. No se puede realizar una actualización.
Explicación:	La versión del producto es más antigua que la versión del repositorio.
Respuesta del usuario:	Elimine todos los bloqueos antiguos del repositorio. Actualice el cliente de PowerCenter a la última versión y luego actualice el repositorio.
REP_12496	Este repositorio es demasiado antiguo para actualizarse.
Explicación:	Ha intentado actualizar un repositorio con una versión más reciente del administrador del repositorio que no admite la actualización a esa versión del repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12505	Error al ejecutar el archivo de script <nombre de archivo>.
Explicación:	Se ha producido un error en la base de datos o en el script.
Respuesta del usuario:	Corrija el error de la base de datos e inténtelo de nuevo. Si no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

REP_12581	Ha ocurrido un error al abrir un archivo de script SQL empaquetado para ejecutarlo. Es probable que el producto no se haya instalado correctamente. Póngase en contacto con atención al cliente para obtener ayuda.
Explicación:	El script no se encuentra en el directorio de instalación del cliente de PowerCenter o el archivo está dañado.
Respuesta del usuario:	Instale el cliente de PowerCenter de nuevo para obtener los scripts correctos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12589	Se produjo un error en el bloqueo.
Explicación:	Se ha producido un error interno debido a un error en la base de datos o a datos inconsistentes en el repositorio. Este error puede estar acompañado por un mensaje de error más descriptivo o un mensaje de error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Anule la operación y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste y no hay errores de la base de datos, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12590	Error al actualizar <nombre del repositorio> en GDR.
Explicación:	Se ha producido un error de base de datos al registrar o anular el registro de un repositorio.
Respuesta del usuario:	Si se ha producido un error de base de datos, corrija el error de la base de datos y vuelva a intentarlo. En caso contrario, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12591	Error al actualizar <nombre del repositorio> en GDR (es posible que el repositorio haya quedado en un estado inconsistente).
Explicación:	Se produjo un error de base de datos de repositorio cuando intentó registrar o anular el registro de un repositorio.
Respuesta del usuario:	Si se ha producido un error de base de datos de repositorio, corrija el error de base de datos y vuelva a intentarlo. Si la operación tiene éxito, la inconsistencia del repositorio se ha corregido. En caso contrario, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12651	Error de asignación de memoria.
Explicación:	El equipo del servicio de integración se ha quedado sin memoria.
Respuesta del usuario:	Aumente la memoria virtual o cierre otras aplicaciones.
REP_12654	La contraseña es demasiado larga.
Explicación:	Ha introducido una contraseña que supera el límite de 76 caracteres.
Respuesta del usuario:	Utilice una contraseña más corta.
REP_12678	La conexión al repositorio de Global DataMart no está disponible por algún motivo.
Explicación:	Error en la conexión del repositorio global cuando se obtenía un acceso directo. La información de la conexión para el repositorio global podría haber cambiado o el servidor de la base de datos del repositorio está caído.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error de la base de datos para obtener más información y corrija el problema. Actualice la información de la conexión en Administrator Tool si ésta ha cambiado.
REP_12708	No se pudo asignar la memoria.
Explicación:	El equipo del servicio de integración se ha quedado sin memoria.
Respuesta del usuario:	Aumente la memoria virtual o cierre otras aplicaciones.
REP_12709	No se puede encontrar el tipo de base de datos para este origen.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_12734	La base de datos de origen <conexión de la base de datos de origen> y el servicio de integración <nombre del servicio de integración> no tienen páginas de códigos compatibles (es necesaria la compatibilidad unidireccional).
Explicación:	Error de validación. La página de códigos de la conexión de la base de datos de origen no es un subconjunto de la página de códigos del servicio de integración. Esto provoca que la sesión falle cuando el servicio de integración se ejecuta en modo de movimiento de datos Unicode.
Respuesta del usuario:	Si el servicio de integración se ejecuta en modo ASCII, puede ignorar esta advertencia. Si el servicio de integración se ejecuta en modo Unicode, corrija el problema mediante una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> • Elija una conexión de la base de datos de origen diferente para la sesión. • Elija un servicio de integración diferente para ejecutar el flujo de trabajo. • Corrija la página de códigos configurada para conexión de la base de datos. • Corrija la página de códigos registrada en el servicio de integración.
REP_12735	El archivo de origen <nombre de archivo> y el servicio de integración <nombre del servicio de integración> no tienen páginas de códigos compatibles. (Es necesaria la compatibilidad unidireccional).
Explicación:	Error de validación. La página de códigos del archivo de origen no es un subconjunto de la página de códigos del servicio de integración. Esto provoca que la sesión falle cuando el servicio de integración se ejecuta en modo de movimiento de datos Unicode.
Respuesta del usuario:	Si el servicio de integración se ejecuta en modo ASCII, puede ignorar esta advertencia. Si el servicio de integración se ejecuta en modo Unicode, corrija el problema mediante una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> • Elija un archivo de origen y una página de códigos diferentes para la sesión. • Elija un servicio de integración diferente para ejecutar el flujo de trabajo. • Corrija la página de códigos registrada en el servicio de integración.

REP_12736	La base de datos <nombre de la base de datos> y el servicio de integración <nombre del servicio de integración> no tienen páginas de códigos compatibles.
Explicación:	Error de validación. La sesión contiene una transformación de procedimiento almacenado o de búsqueda y la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado o de búsqueda no es compatible con la página de códigos del servicio de integración. Esto provoca que la sesión falle cuando el servicio de integración se ejecuta en modo de movimiento de datos Unicode.
Respuesta del usuario:	<p>Si el servicio de integración se ejecuta en modo ASCII, puede ignorar esta advertencia. Si el servicio de integración se ejecuta en modo Unicode, corrija el problema mediante una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elija un servicio de integración diferente para ejecutar el flujo de trabajo. • Corrija la página de códigos configurada para la base de datos en el administrador de flujo de trabajo. • Elija base de datos del procedimiento almacenado o de búsqueda distinta en las propiedades de la sesión. • Corrija la página de códigos registrada en el servicio de integración.
REP_12773	La página de códigos de repositorios globales (<nombre de la página de códigos>) no es compatible con la página de códigos seleccionada (<nombre de la página de códigos>).
Explicación:	Al actualizar un repositorio local, la página de códigos del repositorio local debe ser un superconjunto de la página de códigos del repositorio global.
Respuesta del usuario:	Elija una página de códigos apropiada.
REP_12782	La página de códigos <nombre de la página de códigos> del repositorio <nombre del repositorio> y la página de códigos <nombre de la página de códigos> de <cliente de PowerCenter > son incompatibles.
Explicación:	La página de códigos del cliente de PowerCenter no es compatible con la página de códigos del repositorio al que intenta conectarse. El cliente de PowerCenter y las páginas de códigos del repositorio deben ser compatibles. Sus páginas de códigos también deben ser compatibles con la página de códigos del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Cambie la página de códigos del cliente de PowerCenter por una que sea compatible con la página de códigos del repositorio. O, si es necesario cambiar la página de códigos del repositorio, puede copiar el repositorio en una nueva ubicación o realizar una copia de seguridad y restaurarla. Ambas acciones le permiten configurar una página de códigos diferente para el repositorio.
REP_12934	No se pudo obtener información del usuario <nombre de usuario>.
Explicación:	Se trata de un error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Lea el mensaje de error de la base de datos adjunto para más detalles.
Explicación:	El equipo que ejecuta el cliente de PowerCenter se ha quedado sin memoria.
Respuesta del usuario:	Cierre otras aplicaciones.

REP_12950	La transformación de búsqueda <nombre de la transformación> tiene una condición de búsqueda NO VÁLIDA: La columna de la tabla de búsqueda <nombre de la columna> y el puerto de transformación <nombre del puerto> son iguales.
Explicación:	Ha introducido un valor de expresión incorrecto para la condición de búsqueda en el archivo XML. La columna de la tabla de búsqueda es la misma que el puerto de transformación.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que la columna de la tabla de búsqueda sea diferente del puerto de transformación. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_12951	La condición de búsqueda no es válida: La columna de la tabla de búsqueda <nombre de la columna> y el puerto de transformación <nombre del puerto> son iguales. La transformación no es válida.
Explicación:	Ha introducido un valor de expresión incorrecto para la condición de búsqueda en el archivo XML. La columna de la tabla de búsqueda es la misma que el puerto de transformación.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que la columna de la tabla de búsqueda sea diferente del puerto de transformación. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_12952	La transformación de unión <nombre de la transformación> tiene una condición de unión NO VÁLIDA: El <nombre del puerto> maestro y el <nombre del puerto> de detalle son iguales.
Explicación:	Ha introducido un valor de expresión incorrecto para la condición de unión en el archivo XML. El puerto maestro es el mismo que el puerto de detalle.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el puerto maestro sea diferente del puerto de detalle. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_12953	La condición de unión no es válida. El <nombre del puerto> maestro y el <nombre del puerto> de detalle son iguales. La transformación no es válida.
Explicación:	Ha introducido un valor de expresión incorrecto para la condición de unión. El puerto maestro es el mismo que el puerto de detalle.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el puerto maestro sea diferente del puerto de detalle. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_12954	Advertencia: El atributo de texto de llamada de la transformación de procedimiento almacenado <nombre de la transformación> tiene un valor no vacío cuando el atributo de tipo de procedimiento almacenado se define como Normal.
Explicación:	El atributo de texto de la llamada del procedimiento almacenado contenía un valor cuando se definió el atributo de tipo de procedimiento almacenado como Normal en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el valor del atributo de texto de la llamada esté vacío cuando defina el atributo de tipo de procedimiento almacenado como Normal. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_12955	Advertencia: El atributo de texto de llamada de la transformación de procedimiento almacenado tiene un valor no vacío cuando el atributo de tipo de procedimiento almacenado se define como Normal.
Explicación:	El atributo de texto de la llamada contenía un valor cuando se definió el atributo de tipo de procedimiento almacenado como Normal en el archivo XML.

Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el valor del atributo de texto de la llamada esté vacío cuando defina el atributo de tipo de procedimiento almacenado como Normal. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_12975	No existe ninguna conexión MQ para elegir para la <cadena de conexión> del repositorio de destino.
Explicación:	Éste es un mensaje informativo. Ha intentado copiar una sesión de WebSphere MQ en un repositorio de destino sin conexiones de cola definidas.
Respuesta del usuario:	Debe crear al menos una conexión de cola en el repositorio de destino.
REP_12991	No se pudo conectar con el agente del repositorio <nombre del repositorio> en el host <nombre de host> (número de puerto: <número de puerto>). Mensaje de error del sistema: <mensaje de error>.
Explicación:	El cliente de repositorio no se pudo conectar al proceso de agente del repositorio. Es posible que el nombre de host o el número de puerto del agente del repositorio sean incorrectos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de host y el número de puerto especificado en la información de conexión del cliente del repositorio sea igual que la información especificada en la configuración del agente del repositorio.
REP_12994	Error del sistema del servidor (errno = <número de error>): <mensaje de error del sistema>.
Explicación:	Se produjo un error en el sistema de servicios del repositorio.
Respuesta del usuario:	<p>En el servicio de repositorio de Windows, consulte si hay mensajes de error relacionados en el registro de eventos del sistema. Consulte la ayuda de Windows y busque el número de error del sistema especificado.</p> <p>En el servicio de repositorio de UNIX, busque el error en el archivo /usr/include/sys/errno.h. Consulte la documentación de UNIX para ver una explicación del error.</p>
REP_12995	No se ha podido cerrar el servicio de integración.
Explicación:	El servicio de integración podría no haberse cerrado.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error.
REP_12996	No hay ninguna clave seleccionada para la transformación de ordenación <nombre de la transformación>.
Explicación:	No ha configurado ninguna clave de ordenación para la transformación de ordenación.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de ordenación y seleccione uno o más puertos para utilizar como clave de ordenación.
REP_12999	No hay ninguna clave seleccionada para la transformación de ordenación. Esta transformación no es válida.
Explicación:	No ha configurado ninguna clave de ordenación para la transformación de ordenación.
Respuesta del usuario:	Edite la transformación de ordenación y seleccione uno o más puertos para utilizar como clave de ordenación.

REP_22674	La transformación personalizada <nombre de la transformación> contiene caracteres que no son ASCII en su nombre de clase.
Explicación:	El nombre de la transformación de clase personalizada no contiene caracteres ASCII de 7 bits.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la transformación e introduzca caracteres ASCII de 7 bits para el nombre de la clase.
REP_32000	Error: No se pudo encontrar la instancia DSQ <nombre del calificador de origen> para <origen>.
Explicación:	La transformación del calificador de origen asociada al origen no se encuentra en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que tenga una entrada válida para la transformación del calificador de origen. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32001	Error: Referencia de origen: <origen> DBD: <origen> para DSQ <nombre del calificador de origen> no encontrado.
Explicación:	El origen asociado a una transformación de calificador de origen especificado no se encuentra en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que tenga un origen válido para la transformación del calificador de origen especificado. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_32002	Error: Hay más de un grupo con el orden: <número> en <grupo>.
Explicación:	El archivo XML especifica más de un grupo con el mismo orden de ese origen, destino o transformación en particular.
Respuesta del usuario:	Compruebe la entrada ORDER en el nodo GROUP de ese origen, destino o transformación especificado en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32003	El orden de los campos no coincide con el orden de los grupos.
Explicación:	El orden de los campos no coincide con el orden de los grupos del archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el orden de los campos coincida con el orden de los grupos. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32004	Error: Tipo de transformación <tipo> no válida para la transformación <nombre de la transformación>.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido el atributo TYPE en el elemento TRANSFORMATION como un valor incorrecto.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un tipo de transformación que sea correcta para el atributo TYPE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32007	La carpeta referenciada por el objeto de acceso directo no existe; el objeto se creará en la carpeta actual.
Explicación:	El acceso directo a un objeto no contiene información de la carpeta. Es posible que haya cambiado de nombre o eliminado la carpeta.

Respuesta del usuario:	Restaurar la carpeta en el repositorio de destino. De lo contrario, el objeto se importa como el objeto real al que hace referencia el acceso directo, tal y como se define por los metadatos en el archivo XML, en la carpeta actual.
REP_32010	Error: Objeto referenciado por acceso directo: <acceso directo>. Referenciando a <objeto> en el repositorio: <nombre del repositorio>. Carpeta: <nombre de la carpeta> no encontrado.
Explicación:	Ha eliminado o cambiado de nombre una carpeta que contiene un acceso directo en el repositorio especificado.
Respuesta del usuario:	Restaurar la carpeta o volver a crear el acceso directo al objeto de la carpeta.
REP_32011	Error interno: No se ha podido copiar el objeto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_32013	Se ha encontrado un error al analizar el archivo.
Explicación:	El archivo XML desde el que se trató de importar no es válido o no sigue al archivo powrmart.dtd.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que sea válido respecto al archivo powrmart.dtd.
REP_32014	El nombre del archivo DTD no se ha especificado.
Explicación:	El archivo XML no contiene el nombre del archivo DTD.
Respuesta del usuario:	Edite el encabezado del archivo XML con el nombre del archivo DTD, powrmart.dtd.
REP_32015	La página de códigos en el archivo: <nombre de archivo> no es compatible con la página de códigos del repositorio: <página de códigos>.
Explicación:	La página de códigos del repositorio especificado en el archivo XML no es compatible con la página de códigos del repositorio.
Respuesta del usuario:	No se puede importar el archivo XML. Edite el archivo XML y asegúrese de que las páginas de códigos sean compatibles.
REP_32016	Error: Tipo de base de datos no válido: <tipo de base de datos>.
Explicación:	El nombre de la base de datos del archivo XML para ese objeto no es compatible o no es válido.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe el tipo de base de datos. O bien, exporte el objeto e impórtelo de nuevo.
REP_32018	Delimitadores no válidos: <delimitador>.
Explicación:	Ha definido delimitadores no válidos para un origen de archivo sin formato en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el nodo FLAT FILE del archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32019	Error: Atributo de tabla no válido: <atributo>.
Explicación:	Ha definido un tipo de atributo de tabla en el archivo XML que no se admite.
Respuesta del usuario:	Edite ese atributo en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32020	Advertencia: No se pudieron vincular los campos <nombre del campo>:<nombre del campo>:<nombre del campo>. La instancia <instancia> al campo: <nombre del campo> instancia <instancia>.
Explicación:	Existe un nodo de conexión no válido para una asignación o mapplet en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Solucione el nodo CONNECTOR debajo de la asignación o el mapplet. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32021	Error: Tipo de clave no válida: <tipo de clave>.
Explicación:	Ha definido un tipo de clave para un objeto de origen en el archivo XML que no se admite.
Respuesta del usuario:	Edite el nodo del tipo de clave en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32022	Error: Grupo <grupo> no válido para el campo <nombre del campo>.
Explicación:	Ha definido un grupo en el archivo XML que no existe para ese campo de la tabla.
Respuesta del usuario:	Edite el nombre del grupo en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32023	Error: No se puede determinar el tipo de datos ODBC para el campo <nombre del campo>.
Explicación:	Ha definido un tipo ODBC para un campo de tabla en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el tipo de datos ODBC de ese campo en el archivo XML.
REP_32025	Error: Atributo de campo no válido: <atributo> encontrado para el campo: <campo>.
Explicación:	Ha definido un atributo de campo no válido para un campo de tabla en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el atributo en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32026	Error: No se pudo encontrar el campo: <campo> en la instancia: <instancia>.
Explicación:	Ha especificado un nombre de campo de clave externa que no existe en el origen al que se hace referencia.
Respuesta del usuario:	Edite el nombre del campo al que se hace referencia en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32027	Error: No se ha podido resolver la dependencia de clave externa para el campo: <campo> en el origen: <origen>.
Explicación:	El DBD o el origen de un determinado nombre de campo de clave externa no se encuentra en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32028	Error: Este origen no puede tener grupos.
Explicación:	Ha definido un nodo de grupo para un origen que no admite grupos en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y quite el nodo grupos. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32029	Error: no se pudo agregar el grupo <grupo>.
Explicación:	No se pudo agregar la información del grupo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que existe el grupo en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32030	Error de base de datos: al asignar ID para el origen: <nombre del origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32031	Error: Falta o no es válido el atributo TYPE para el grupo: <grupo>.
Explicación:	Ha definido un tipo de grupo en el archivo XML que no existe o no es válido.
Respuesta del usuario:	Edite el nodo de tipo de grupo en el archivo XML.
REP_32032	Error: No se pueden importar tablas del tipo <valor TABLETYPE>.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido para el atributo TABLETYPE en el elemento TARGET en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca NONE para el atributo TABLETYPE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32033	Error: Este destino no puede tener grupos.
Explicación:	Ha especificado un destino en el archivo XML que no admite grupos.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y quite el nodo de grupos. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32034	Error de base de datos: al asignar ID para el destino: <nombre del destino>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32035	Error: Propiedad de inicialización no válida: <nombre INITPROP>.
Explicación:	Introdujo NO para el atributo USERDEFINED e introdujo un valor no válido para el atributo NAME para el elemento INITPROP en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Si el elemento INITPROP representa a una propiedad de inicialización definida por el usuario en la transformación, edite el archivo XML e introduzca YES para el atributo USERDEFINED. En caso contrario, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32036	Error: Esta transformación no puede tener grupos.
Explicación:	En el archivo XML, ha introducido un elemento GROUP para una transformación que no admite grupos.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y quite el elemento GROUP de la transformación que no admite grupos. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP32037	Error de base de datos: al asignar los ID para la transformación: <transformación>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32038	Error: Tipo de datos no válido: <tipo de datos> para el campo: <nombre del campo>.
Explicación:	Ha introducido un tipo de datos no válido para el campo en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un tipo de datos compatible. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32039	Error: Falta ATTRIBUTE <nombre del atributo XML> para el campo: <nombre SOURCEFIELD o nombre TRANSFORMFIELD>.
Explicación:	El atributo especificado no se encuentra o está vacío en el elemento especificado del archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca el atributo necesario en el elemento especificado o agregue un valor para el atributo especificado. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32040	Error: No se pudo encontrar el campo de origen asociado: <nombre SOURCEFIELD> para <transformación del normalizador>.
Explicación:	En el archivo XML, el atributo REF_SOURCEFIELD del elemento TRANSFORMFIELD en la transformación del normalizador especificada no coincide con el nombre de un elemento SOURCEFIELD.
Respuesta del usuario:	Edite el campo XML y compruebe que el atributo REF_SOURCEFIELD coincida con el nombre de un elemento SOURCEFIELD en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32041	Error: Tipo de instancia no válido: <valor TYPE>.
Explicación:	Ha especificado una entrada no válida para el atributo TYPE en el elemento INSTANCE de una transformación.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un tipo de instancia que sea correcto para el atributo TYPE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32042	Error: Campo de referencia <nombre REF_FIELD> no válido para el campo de transformación: <nombre TRANSFORMFIELD>.
Explicación:	En el archivo XML, un elemento TRANSFORMFIELD contiene un valor para el atributo REF_FIELD que no coincide con un elemento SOURCEFIELD.
Respuesta del usuario:	Edite el campo XML y compruebe que el atributo REF_FIELD coincida con el nombre del elemento SOURCEFIELD. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32043	Error: Falta el atributo <MAPPLETGROUP> o <REF_FIELD> para el campo: <nombre del mapplet>.
Explicación:	En el archivo XML, falta el atributo REF_FIELD o MAPPLETGROUP de un elemento TRANSFORMFIELD dentro de un elemento TRANSFORMATION de un mapplet.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca el atributo que falta. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32044	Error: Falta el atributo <REF_FIELD> para el campo: <nombre TRANSFORMFIELD>.
Explicación:	Falta un atributo REF_FIELD en el elemento especificado TRANSFORMFIELD de una transformación de enrutador o contiene un valor para el atributo REF_FIELD que no coincide con un elemento TRANSFORMFIELD en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un atributo REF_FIELD. Asegúrese de que el atributo REF_FIELD coincida con el nombre del elemento TRANSFORMFIELD. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32045	Error: Campo de referencia no válido: <REF_FIELD> para el campo de búsqueda: Transformación <nombre TRANSFORMFIELD>: <nombre de la transformación>.
Explicación:	Falta un atributo REF_FIELD del elemento TRANSFORMFIELD especificado en la transformación de búsqueda especificada en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un atributo REF_FIELD. Asegúrese de que el atributo REF_FIELD coincida con la ortografía del elemento TRANSFORMFIELD al que hace referencia. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
Explicación:	El elemento TRANSFORMFIELD especificado en la transformación de búsqueda especificada contiene un valor para el atributo REF_FIELD que no coincide con otro elemento TRANSFORMFIELD. O el atributo REF_FIELD hace referencia a un TRANSFORMFIELD que no existe, o la ortografía no coincide con el nombre TRANSFORMFIELD.
Respuesta del usuario:	Edite el campo XML y compruebe que el atributo REF_FIELD coincida con el nombre de otro elemento TRANSFORMFIELD. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32046	Error: Campo de referencia no válido: <REF_FIELD> para el campo: Transformación <nombre TRANSFORMFIELD>: <nombre TRANSFORMATION>.
Explicación:	Falta un atributo REF_FIELD del elemento TRANSFORMFIELD especificado en la transformación de búsqueda especificada en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un atributo REF_FIELD. Asegúrese de que el atributo REF_FIELD coincida con la ortografía del elemento TRANSFORMFIELD al que hace referencia. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
Explicación:	El elemento TRANSFORMFIELD especificado en la transformación de búsqueda especificada contiene un valor para el atributo REF_FIELD que no coincide con otro elemento TRANSFORMFIELD. O el atributo REF_FIELD hace referencia a un TRANSFORMFIELD que no existe, o la ortografía no coincide con el nombre TRANSFORMFIELD.
Respuesta del usuario:	Edite el campo XML y compruebe que el atributo REF_FIELD coincida con el nombre de otro elemento TRANSFORMFIELD. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32047	Error: Grupo de mapplet no válido <MAPPLETGROUP> para el campo: Transformación <valor MAPPLETGROUP>: <nombre de la transformación>.
Explicación:	En el archivo XML, el valor del atributo MAPPLETGROUP no coincide con el nombre del elemento GROUP del mapplet.

Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el atributo MAPPLETGROUP coincida con el nombre GROUP del mapplet. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32050	Error: No se pudo encontrar la definición de la transformación para: <nombre de la transformación, origen o destino>.
Explicación:	El atributo TRANSFORMATION_NAME del elemento INSTANCE no coincide con el nombre del elemento TRANSFORMATION en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el atributo TRANSFORMATION_NAME coincida con el nombre del elemento TRANSFORMATION. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32056	Error: Falta el atributo o está vacío: <nombre del atributo>.
Explicación:	No ha introducido el atributo especificado, ya sea en un origen o en un elemento SOURCE, SOURCEFIELD o TARGETFIELD del archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca el atributo que falta. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32057	Error: Al rellenar los campos predeterminados del origen MQ.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32058	Error: Al rellenar los campos predeterminados del destino MQ.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32060	Error: No se pudo obtener la descripción del tipo de datos para el campo: <nombre del campo>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32063	Error: Un atributo de campo de destino desconocido: <ID de atributo> se ha detectado para el campo: <nombre del campo>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32066	Error: No se pudo obtener el grupo para el campo de origen: <campo de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

REP_32072	Fecha no válida en la información de programa.
Explicación:	Ha definido una fecha no válida en el archivo XML para la hora de inicio y fin de la sesión en el nodo de información de programación.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML de la sesión. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32074	Error al exportar SAPFUNCPARAM:<parámetro de función SAP>.
Explicación:	Error interno. Este mensaje REP es específico para sesiones con orígenes SAP R/3.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32079	Error al exportar SAPVariable <variable SAP>.
Explicación:	Error interno. Este mensaje REP es específico para sesiones con orígenes SAP R/3.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32081	Información de programación no válida.
Explicación:	Ha establecido información de programación no válida para la sesión en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el nodo de información de programación en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32087	Error: No se puede obtener el nombre de la asignación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32088	Error: No se puede obtener la conexión de base de datos.
Explicación:	La conexión de la base de datos especificada para la sesión en el archivo XML no existe en el repositorio de destino.
Respuesta del usuario:	Debe crear una conexión de la base de datos en el repositorio de destino con el nombre definido en el archivo XML, o seleccionar una conexión de base de datos ya existente con el administrador de flujo de trabajo.
REP_32089	Error: No se pudo obtener información del servidor registrado para la sesión.
Explicación:	El servicio de integración especificado para la sesión en el archivo XML no existe en el repositorio de destino.
Respuesta del usuario:	Debe crear un servicio de integración en el repositorio de destino con el nombre especificado en el archivo XML, o seleccionar uno ya existente con el administrador de flujo de trabajo.
REP_32090	Error: No se pueden obtener los atributos de la sesión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

REP_32091	Error: No se puede obtener la información relacionada con DSQ de asignación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32092	Error: No se puede obtener la conexión de base de datos: <conexión de base de datos> asociada con la transformación del calificador de origen de datos: <nombre de la transformación>.
Explicación:	La conexión de la base de datos especificada para la sesión en el archivo XML no existe en el repositorio de destino.
Respuesta del usuario:	Debe crear una conexión de la base de datos en el repositorio de destino con el nombre definido en el archivo XML, o seleccionar una conexión de base de datos ya existente con el administrador de flujo de trabajo.
REP_32093	Error: No se pudieron obtener las particiones para la sesión <nombre de la sesión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_32095	Error: Nombre de asignación no válido para la sesión <nombre de la sesión>.
Explicación:	Ha definido un nombre de asignación no válido asociado a la sesión en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML para el atributo de nombre de asignación de la sesión. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32096	Error: Nombre FTP no válido <conexión FTP>.
Explicación:	No se puede recuperar el objeto de conexión definido en el archivo XML para esa sesión.
Respuesta del usuario:	Debe crear un objeto de conexión o seleccionar uno ya existente utilizando el administrador de flujo de trabajo.
REP_32097	Advertencia: No se encuentra la conexión FTP <conexión FTP>. La sesión se importará sin referencia a la conexión FTP.
Explicación:	No se puede recuperar el objeto de conexión definido en el archivo XML para esa sesión.
Respuesta del usuario:	Debe crear un objeto de conexión o seleccionar uno ya existente utilizando el administrador de flujo de trabajo.
REP_32098	Advertencia: No se encuentra la conexión del cargador <conexión del cargador externo>. La sesión se importará sin referencia a la conexión del cargador.
Explicación:	No se puede recuperar el objeto de conexión definido en el archivo XML para esa sesión.
Respuesta del usuario:	Debe crear un objeto de conexión o seleccionar uno ya existente utilizando el administrador de flujo de trabajo.
REP_32101	Se ha encontrado un error interno al inicializar el analizador.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

REP_32103	Advertencia: Tipo de uso no válido: <tipo> para el campo: <nombre del campo>.
Explicación:	Ha definido una descripción del tipo de uso no válida en el nodo de archivos planos en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32105	Error: Página de códigos no válida: <página de códigos> para el archivo sin formato.
Explicación:	Ha definido una página de códigos para el objeto de archivo sin formato en el archivo XML que no es compatible con la información de la página de códigos del repositorio.
Respuesta del usuario:	No se puede importar el origen.
REP_32111	Error: Tipo de base de datos no válido: <valor DATABASETYPE> para el origen: <nombre SOURCE>.
Explicación:	Ha introducido un tipo de base de datos no válido en el atributo DATABASETYPE del elemento SOURCE para el origen especificado.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y corrija el atributo DATABASETYPE en el elemento SOURCE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32112	Error: Falta el nombre o está vacío para: <elemento>.
Explicación:	No ha introducido ningún atributo NAME para el elemento especificado.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y agregue el atributo NAME en el elemento especificado. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32113	Error: Número de campos incorrecto para la transformación: <nombre de la transformación de secuencia>.
Explicación:	En el archivo XML, ha incluido más de dos elementos TRANSFORMFIELD en el elemento TRANSFORMATION especificado para una transformación del generador de secuencia.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que la transformación del generador de secuencia tenga exactamente dos elementos TRANSFORMFIELD. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32115	Error: <objeto> <nombre del objeto> no se puede importar ya que es potencialmente inseguro. Importar cualquier asignación/mapplet asociado puede provocar un error.
Explicación:	Ha creado o modificado un objeto en el archivo XML que no puede ser creado o modificado.
Respuesta del usuario:	Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32116	Error: La asignación: <nombre de la asignación> es potencialmente insegura y no se puede importar.
Explicación:	En el archivo XML, ha modificado un objeto que contiene un código CRCVALUE. El objeto es una parte de la asignación especificada.
Respuesta del usuario:	Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32117	Error: <tipo de transformación> <nombre de la transformación> es potencialmente insegura y no estará disponible para la importación.
Explicación:	En el archivo XML, ha modificado un origen, un destino o una transformación que contiene un código CRCVALUE.
Respuesta del usuario:	Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32118	Error: Indicadores de uso no válidos: <indicador>.
Explicación:	Ha especificado un indicador de uso no válido en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32121	Advertencia: Eliminando instancia <nombre del instancia>. No se ha podido hallar la instancia de origen para esta instancia de calificador de origen.
Explicación:	Ha definido una transformación del calificador de origen en el archivo XML que no está asociada con ningún origen.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32122	Error: La transformación <nombre de la transformación> tiene una configuración reutilizable no válida.
Explicación:	Ha definido una transformación no reutilizable como reutilizable en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32123	Error: La transformación de rango <nombre de la transformación> tiene un nombre de primer campo no válido. Tiene que ser RANKINDEX.
Explicación:	Ha eliminado o cambiado el nombre del primer campo de la transformación de rango en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el nombre del primer campo para la transformación de rango sea RANKINDEX. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32124	Falta el campo <nombre del campo> o el tipo de expresión no es válido.
Explicación:	No ha definido ningún tipo de expresión para la transformación en el archivo XML, o ha definido un tipo de expresión no válida.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina un tipo de expresión válido para la transformación. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32131	Error: La transformación de rango <nombre de la transformación> no tiene RANK PORT. Esta transformación no es válida.
Explicación:	No ha definido ningún tipo de puerto de rango para la transformación de rango en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que sólo haya un campo que tenga el tipo de puerto como rango. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32132	Error: La transformación <nombre de la transformación> tiene un grupo duplicado <grupo> debido al mismo orden de grupos.
Explicación:	Ha definido grupos duplicados en el orden de grupos del archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que el orden de grupos tenga grupos distintos. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32135	Error: Precisión no válida: <número> especificada para el campo: <nombre del campo>. La precisión máxima es de 65.535.
Explicación:	Ha definido una precisión de campo en el archivo XML mayor que el máximo de 65.535.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que la precisión sea menor o igual que la precisión máxima, que es de 65.535.
REP_32136	Error: Escala no válida: <número> especificada para el campo: <nombre del campo>. La escala no puede ser mayor que la precisión o la escala máxima, que es de 65.535.
Explicación:	Ha definido la escala de un campo en el archivo XML con un número no válido. La escala es mayor que la precisión correspondiente o es superior a la escala máxima permitida, que es de 65.535.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y asegúrese de que la escala del campo sea menor o igual a la precisión del campo.
REP_32137	El primer campo de la transformación de búsqueda <nombre de la transformación> tiene que ser un campo de búsqueda dinámica cuando se halla habilitada la memoria caché de búsqueda dinámica. La transformación no es válida.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido el atributo de la memoria caché de búsqueda dinámica en YES, pero no ha definido el primer puerto de búsqueda como NewLookupRow.
Respuesta del usuario:	Cuando el atributo de la memoria caché de búsqueda dinámica se establece en YES, el primer campo tiene que ser NewLookupRow. Edite el archivo XML o exporte de nuevo el objeto y, a continuación, impórtelo.
REP_32138	El campo <nombre del campo> para la transformación de búsqueda <nombre de la transformación> no puede ser un campo de búsqueda dinámica cuando se halla deshabilitada la memoria caché de búsqueda dinámica. La transformación no es válida.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido un puerto de búsqueda como NewLookupRow, pero ha definido la memoria caché de búsqueda dinámica como NO.
Respuesta del usuario:	No se puede tener NewLookupRow cuando el atributo de la memoria caché de búsqueda dinámica se establece en NO. Edite el archivo XML o exporte de nuevo el objeto y, a continuación, impórtelo.
REP_32139	En la transformación de búsqueda <nombre de la transformación>, el contenido del campo de búsqueda dinámica generado <nombre del campo> ha cambiado. La transformación no es válida.
Explicación:	Ha modificado la definición del puerto NewLookupRow en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	No se puede modificar el puerto NewLookupRow en el archivo XML. Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32140	En la transformación de rango <nombre de la transformación>, el contenido del campo RANKINDEX <nombre del campo> ha cambiado. La transformación no es válida.
Explicación:	Ha cambiado el contenido del campo RANKINDEX en la transformación de rango en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	No se puede modificar el campo RANKINDEX en el archivo XML. Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32141	En la transformación de secuencia del generador <nombre de la transformación>, el contenido del campo <nombre del campo> ha cambiado. La transformación no es válida.
Explicación:	Ha modificado las definiciones de los campos NEXTVAL y CURRVAL en la transformación del generador de secuencia en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	No se pueden modificar estos campos en el archivo XML. Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32144	Error: Falta <nombre de atributo> o no es válido para <nombre del elemento>: <valor de atributo>.
Explicación:	En el archivo XML, ha introducido un valor no válido o no ha introducido ningún valor para el atributo especificado del elemento especificado.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina un valor que sea correcto para el atributo especificado. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32148	Error: Tipo de datos no válido para la variable de asignación <nombre MAPPINGVARIABLE>.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido para el atributo DATATYPE en el elemento MAPPINGVARIABLE del archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un valor válido para el atributo DATATYPE del elemento MAPPINGVARIABLE especificado. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32149	Error: Tipo de datos no válidos para el agregado AGGFUNCTION de la variable de asignación <nombre MAPPINGVARIABLE>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado COUNT para el atributo AGGFUNCTION y ha introducido un valor no válido para el atributo DATATYPE del elemento MAPPINGVARIABLE especificado.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca LONG o SHORT para el atributo DATATYPE del elemento MAPPINGVARIABLE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32150	Error: Tipo de agregado no válido para la variable de asignación <nombre MAPPINGVARIABLE>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado NO para el atributo ISPARAM y ha introducido un valor no válido para el atributo AGGFUNCTION del elemento MAPPINGVARIABLE especificado.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca COUNT, MIN o MAX para el atributo AGGFUNCTION del elemento MAPPINGVARIABLE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32151	Error: No hay ningún nombre para la variable de asignación que se ha importado.
Explicación:	En el archivo XML, el atributo NAME no aparece en el elemento MAPPINGVARIABLE.

Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y agregue el atributo NAME al elemento MAPPINGVARIABLE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32167	Error: Instancias duplicadas de tipo: nombre de <tipo de instancia>: <nombre de instancia>.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido dos instancias del mismo tipo con el mismo nombre de instancia.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y cambie uno de los nombres de instancia de transformación. Además, cambie el nombre de todas las referencias a él en la asignación o en el mapplet. Importe el objeto de nuevo.
REP_32171	La asignación asignada originalmente a esta sesión ha sufrido cambios. No se puede importar la sesión.
Explicación:	Ha copiado una asignación a un repositorio, pero la asignación se ha modificado, eliminado o cambiado de nombre.
Respuesta del usuario:	Copie o importe la asignación original de nuevo en el repositorio de destino.
REP_32173	Error: Se esperaba un valor sin firmar para el atributo: <valor del atributo>, valor encontrado: <valor>.
Explicación:	Ha proporcionado un valor negativo o no válido para un número sin signo en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Corrija el valor en el archivo XML. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32174	Error: Valor no válido: <valor>, se esperaba un valor sin firmar para el atributo: <atributo>, para <elemento>: <nombre del elemento>.
Explicación:	Ha proporcionado un valor negativo o no válido para un número sin signo en el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina un valor que sea correcto para el atributo OCCURS. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32175	Error: Tipo de base de datos de destino no válido: <nombre de la base de datos de destino> para el destino: <nombre del destino>.
Explicación:	Ha definido un tipo de base de datos no válida en el archivo XML, o el tipo de base de datos no es válido para un destino.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina el tipo de base de datos correcto para el atributo DATABASETYPE en el elemento TARGET. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32176	Dos o más campos de la transformación del calificador de origen de datos xml: <nombre del calificador de origen> se refieren al mismo campo: <nombre del campo> en el origen.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido dos campos para la transformación del calificador de origen de XML con el mismo valor para el atributo REF_SOURCEFIELD.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca el valor correcto. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32177	Error: Tipo de base de datos '<tipo de base de datos>' no válida para el destino '<nombre de destino>'. Falta un complemento necesario para gestionar esta situación. Este destino no estará disponible para importarlo.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido un tipo de base de datos de complementos para el objetivo, pero no se ha registrado el complemento en el cliente de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Registre el complemento del cliente de PowerCenter antes de importar el archivo. O bien edite el archivo XML y especifique una tipo de base de datos existente.
REP_32178	Error: Tipo de base de datos no válido: <tipo de la base de datos> para el destino: <nombre de destino>, o el tipo de base de datos no está instalado en este repositorio.
Explicación:	En el archivo XML, ha definido un tipo de base de datos de complementos para el destino, pero no ha instalado el complemento en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Instale el complemento en el repositorio antes de importar el archivo. O bien, edite el archivo XML y especifique un tipo de base de datos existente.
REP_32180	Error: Tipo de tarea <tipo de tarea> no válida para la tarea <nombre de la tarea>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo TYPE no válido para el elemento TASK.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un TYPE válido para TASK. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32181	Error: Tipo de extensión no válido: <tipo de extensión de la sesión> para el elemento <elemento SESSIONEXTENSION>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo TYPE no válido para el elemento SESSIONEXTENSION.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un TYPE válido para SESSIONEXTENSION. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32185	Error: La asignación <nombre de la asignación> asociada con la sesión <nombre de la sesión> no es válida.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado una asignación que no es válida.
Respuesta del usuario:	En Designer, valide la asignación antes de importar la sesión. O bien, elija una asignación válida diferente para la sesión.
REP_32186	Error: se esperaba un temporizador para la tarea <nombre de la tarea del temporizador>.
Explicación:	En el archivo XML, no ha especificado ningún elemento TIMER para la TASK del temporizador.
Respuesta del usuario:	Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32188	Error: La asignación <nombre de la asignación> para la sesión <nombre de la sesión> no se encuentra en el repositorio de destino.
Explicación:	El archivo XML hace referencia a una asignación que no existe en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Debe crear una asignación válida en Designer antes de la importación, o seleccione una asignación diferente para la sesión.

REP_32190	Advertencia: la instancia de la transformación de la sesión <nombre de la instancia de la transformación de la sesión> del tipo <tipo de transformación> no se encuentra para el elemento <SESSIONEXTENSION>.
Explicación:	En el archivo XML, el tipo de elemento SESSIONEXTENSION no coincide con un elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el tipo de elemento SESSIONEXTENSION coincida con un elemento SESSTRANSFORMATIONINST. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32191	Advertencia: falta el atributo <nombre del atributo> o está vacío para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	Falta un atributo en el archivo XML o está vacío.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un atributo válido para el elemento. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32192	Error: Tipo de componente no válido <tipo de componente de la sesión> para el elemento <nombre SESSIONCOMPONENT>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo TYPE no válido para el elemento SESSIONCOMPONENT.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un atributo TYPE válido para el elemento SESSIONCOMPONENT. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32193	Error: falta el atributo <nombre del atributo> o está vacío para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	Falta un atributo en el archivo XML o está vacío.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un atributo válido para el elemento. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32194	Error: Tipo de partición no válida <nombre PARTITIONTYPE> para la transformación de la sesión <nombre SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo PARTITIONTYPE no válido para el elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un PARTITIONTYPE válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32195	Error: el subtipo de extensión <subtipo SESSIONEXTENSION> para el tipo de extensión <tipo <SESSIONEXTENSION> no es válido para el elemento <nombre SESSIONEXTENSION>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo SUBTYPE no válido para el elemento SESSIONEXTENSION con el atributo TYPE especificado. El atributo SUBTYPE debe ser compatible con el atributo TYPE.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un SUBTYPE válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32196	Error: la referencia de la conexión <referencia de la conexión> con el número de conexión <número> no se encuentra para el elemento <nombre SESSIONEXTENSION> debido al error siguiente:
Explicación:	En el elemento SESSIONEXTENSION, el elemento CONNECTIONREFERENCE referenciado no existe.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un CONNECTIONREFERENCE válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32198	Error: Tipo de conexión no válido <tipo de conexión> para la referencia de la conexión <referencia de la conexión>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo CONNECTIONTYPE no válido para el elemento CONNECTIONREFERENCE.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un atributo CONNECTIONTYPE válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32199	Error: Nombre de la partición no válido <nombre de la partición> para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo PARTITIONNAME no válido para el elemento.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un PARTITIONNAME válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32202	Error: Nombre de la instancia DSQ no válida <nombre de la transformación del calificador de origen> para la instancia de la transformación de la sesión <nombre de la instancia de la transformación de la sesión>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo DSQINSTNAME en un elemento SESSIONEXTENSION que hace referencia a un elemento SESSTRANSFORMATIONINST inexistente.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el atributo DSQINSTNAME coincida con el nombre del elemento SESSTRANSFORMATIONINST. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32203	Error: el número de partición <nombre PARTITION> está fuera del rango [1-32] para la transformación de la sesión <nombre SESSTRANSFORMATIONINST> en la sesión <nombre de la sesión>.
Explicación:	El número de PARTITION en SESSTRANSFORMATIONINST no es válido.
Respuesta del usuario:	Elimine las PARTITION que haya debajo de SESSTRANSFORMATIONINST, de modo que el número de PARTITION sea inferior o igual a 32.
REP_32204	Error: sesión de creación <nombre de la sesión>.
Explicación:	El elemento SESSION o algunos de sus subelementos no son válidos.
Respuesta del usuario:	Consulte la ventana de salida para obtener más información. Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32205	Error: DSQ no válido <nombre del calificador de origen> del tipo <DSQINSTTYPE> para la extensión en la instancia de transformación de la sesión <nombre SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado unos atributos DSQINSTNAME y DSQINSTTYPE en un elemento SESSIONEXTENSION que hacen referencia a un elemento SESSTRANSFORMATIONINST inexistente o a un elemento SESSTRANSFORMATIONINST que no coincide con el nombre y el tipo especificado en el elemento SESSIONEXTENSION.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que los atributos DSQINSTNAME y DSQINSTTYPE coincidan con el nombre y el tipo del elemento SESSTRANSFORMATIONINST. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32207	Error: Tipo de datos no válido para la variable del flujo de trabajo <nombre de la variable del flujo de trabajo>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo DATATYPE no válido para el elemento WORKFLOWVARIABLE.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un atributo DATATYPE válido para el elemento WORKFLOWVARIABLE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32208	Error: La extensión del tipo <tipo SESSIONEXTENSION> y subtipo <subtipo SESSIONEXTENSION> no existe para la instancia de transformación de la sesión <nombre SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicación:	En el archivo XML, los atributos TYPE y SUBTYPE para el elemento SESSIONEXTENSION no son compatibles con el elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique atributos TYPE y SUBTYPE en el elemento SESSIONEXTENSION que admitan el elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
REP_32209	Error: Correo electrónico de suspensión <nombre SUSPENSION_EMAIL> no válido para el flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo SUSPENSION_EMAIL para el elemento WORKFLOW que hace referencia a una tarea de correo electrónico inexistente.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el atributo SUSPENSION_EMAIL coincida con una tarea de correo electrónico reutilizable. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32210	Error: Conflicto de nombres o nombre de objeto no válido <nombre de objeto> para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	En el archivo XML, ha introducido caracteres no válidos para el nombre del elemento especificado o ha especificado un nombre de elemento que entra en conflicto con otro nombre de elemento.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y cambie el nombre del elemento utilizando sólo caracteres válidos. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32211	Advertencia: falta el inicio y el final del rango en la clave <KEYRANGE> para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	En el archivo XML, los atributos STARTRANGE y ENDRANGE están vacíos para el elemento KEYRANGE especificado.

Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un valor para STARTRANGE o ENDRANGE o para ambos. O bien, modifique el intervalo de valores de inicio y final de la sesión después de importarla.
REP_32212	Advertencia: la transformación de la sesión <nombre SESSTRANSFORMATIONINST> no existe en la asignación <nombre de la asignación> en la carpeta de destino.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado los atributos SINSTANCENAME y TRANSFORMATIONTYPE en un elemento SESSTRANSFORMATIONINST que no coincide con ninguna transformación en la asignación asociada con la sesión. Esto podría haber sucedido si ha eliminado la transformación de la asignación después de exportar la sesión.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el elemento SESSTRANSFORMATIONINST se refiera a una transformación existente en la asignación referenciada. O bien, edite la sesión después de importarla.
REP_32213	Error: la transformación de sesión <nombre SESSTRANSFORMATIONINST> no es particionable y está conectada a una fase con más de una partición.
Explicación:	En el archivo XML, ha incluido un elemento SESSTRANSFORMATIONINST en un canal con más de una partición.
Respuesta del usuario:	Exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32214	Advertencia: nombre de la clave <nombre KEYRANGE o HASHKEY> no válida para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo NAME en un elemento KEYRANGE o HASHKEY que hace referencia a un puerto de transformación inexistente.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un NAME válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32215	Error: Tipo DSQ no válido <DSQINSTTYPE> para el elemento <nombre SESSIONEXTENSION>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo DSQINSTTYPE no válido para el elemento SESSIONEXTENSION.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un atributo DSQINSTTYPE válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32216	Error: la referencia de la conexión <nombre CONNECTIONREFERENCE> de tipo <TYPE> y subtipo <SUBTYPE> no es válida para la extensión.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado atributos CONNECTIONTYPE y CONNECTIONSUBTYPE en el elemento CONNECTIONREFERENCE especificado que no son válidos para los atributos TYPE y SUBTYPE del elemento SESSIONEXTENSION.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que el tipo y subtipo de los elementos CONNECTIONREFERENCE y SESSIONEXTENSION sean compatibles. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32217	Error: se ha introducido un nombre de partición <PARTITIONNAME> para una referencia de conexión no particionable para la instancia de transformación de sesión <nombre de la instancia de transformación de la sesión>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo PARTITIONNAME en un elemento CONNECTIONREFERENCE que no es particionable.

Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y elimine el atributo PARTITIONNAME del elemento CONNECTIONREFERENCE. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32218	Error: Tipo de tarea <tipo de tarea> no válida para el elemento <nombre del elemento>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo TYPE no válido en el elemento TASK.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y especifique un TYPE válido para TASK. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32219	Advertencia: no se puede hallar el objeto de configuración referenciado <REFOBJECTNAME>, se usa la configuración de sesión predeterminada.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo REFOBJECTNAME en un elemento CONFIGREFERNCE que hace referencia a un elemento CONFIG inexistente.
Respuesta del usuario:	Esto es una advertencia. El administrador de flujo de trabajo utiliza una configuración de sesión predeterminada.
REP_32220	Tipo de partición no válida <PARTITIONTYPE> para la sesión de transformación <SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo PARTITIONTYPE no válido en el elemento SESSTRANSFORMATIONINST.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un PARTITIONTYPE válido. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32222	Error: objeto duplicado <nombre de objeto> de tipo <tipo de objeto>.
Explicación:	El archivo XML contiene dos objetos con el mismo nombre y tipo.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y cambie el nombre del objeto duplicado. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32223	Error: se han especificado dos programadores de tipos que entran en conflicto para el flujo de trabajo <nombre WORKFLOW>: reutilizable <SCHEDULER bajo FOLDER> y no reutilizable <SCHEDULER bajo WORKFLOW>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado atributos SCHEDULERNAME y REUSABLE_SCHEDULER en un elemento WORKFLOW que no coinciden con ningún elemento SCHEDULER bajo el elemento WORKFLOW ni ningún elemento SCHEDULER bajo el elemento FOLDER.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que los atributos SCHEDULERNAME y REUSABLE_SCHEDULER se refieran sólo a un elemento SCHEDULER. Incluya programadores reutilizables bajo el elemento FOLDER e incluya tareas no reutilizables bajo el elemento WORKFLOW. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32224	Error: Falta la tarea <TASKNAME> para la instancia <nombre TASKINSTANCE>.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un atributo TASKNAME en un elemento TASKINSTANCE que hace referencia a un elemento TASK reutilizable inexistente.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y compruebe que los atributos TASKNAME y REUSABLE del elemento TASKINSTANCE se refieran únicamente a un elemento TASK. Incluya tareas reutilizables en el elemento FOLDER e incluya tareas no reutilizables en el elemento WORKFLOW. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.

REP_32225	Error: Valor no válido <valor> para <atributo en el elemento SCHEDULER> en el programador.
Explicación:	En el archivo XML, ha especificado un valor no válido para el atributo especificado en el elemento SCHEDULER.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML e introduzca un valor correcto. O bien, exporte el objeto de nuevo y, a continuación, impórtelo.
REP_32292	Error: La transformación <nombre de la transformación> no tiene grupos de entrada.
Explicación:	Ha importado una transformación personalizada definida sin grupos de entrada.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina al menos un grupo de entrada. O bien, exporte el objeto y, a continuación, impórtelo de nuevo.
REP_32293	Error: La transformación <nombre de la transformación> no tiene grupos de salida.
Explicación:	Ha importado una transformación personalizada definida sin grupos de salida.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina al menos un grupo de salida. O bien, exporte el objeto y, a continuación, impórtelo de nuevo.
REP_32294	Error: El grupo <grupo> de la transformación <nombre de la transformación> es tanto un grupo de entrada como un grupo de salida.
Explicación:	Ha importado una transformación personalizada con un grupo definido tanto como grupo de entrada como de salida.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo XML y defina el grupo como de entrada, salida o entrada/salida. O bien, exporte el objeto y, a continuación, impórtelo de nuevo.
REP_32409	La sesión <nombre de la sesión> tiene un nombre de archivo de registro que supera los 600 caracteres. La sesión no es válida.
Explicación:	El nombre del archivo de registro es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades de la sesión, especifique un nombre de archivo de registro de la sesión con 600 caracteres o menos, incluida la extensión del archivo.
REP_32410	La sesión tiene un nombre de archivo de registro que supera los 600 caracteres. La sesión no es válida.
Explicación:	El nombre del archivo de registro es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades de la sesión, especifique un nombre de archivo de registro de la sesión con 600 caracteres o menos, incluida la extensión del archivo.
REP_32413	La sesión <nombre de la sesión> tiene un nombre de directorio de registro que supera los 600 caracteres. La sesión no es válida.
Explicación:	El nombre del directorio del archivo de registro es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades de la sesión, especifique un nombre de directorio de archivo de registro de la sesión con 600 caracteres o menos, incluidos los delimitadores.
REP_32414	La sesión tiene un nombre de directorio de registro que supera los 600 caracteres. La sesión no es válida.
Explicación:	El nombre del directorio del archivo de registro es demasiado largo.

Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades de la sesión, especifique un nombre de directorio de archivo de registro de la sesión con 600 caracteres o menos, incluidos los delimitadores.
REP_32426	Configuración de la sesión <nombre del objeto de configuración de la sesión>. El número de ejecuciones para guardar el registro de la sesión debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	Para el objeto de configuración de la sesión especificada, está guardando registros de sesión por el número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado está fuera de rango.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, ficha Objeto de configuración, configuración de Opciones del registro, especifique un número de ejecuciones entre 0 y 2.147.483.647.
REP_32427	El número de ejecuciones para guardar el registro de la sesión debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	Está guardando registros de sesión por el número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado está fuera de rango.
Respuesta del usuario:	Especifique un número de ejecuciones entre 0 y 2.147.483.647 para la configuración de las opciones del registro de la sesión.
REP_32467	El nombre del archivo de parámetros es demasiado largo.
Explicación:	El nombre del archivo de parámetros del flujo de trabajo es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un nombre de archivo de parámetros con 600 caracteres o menos, incluida la extensión del archivo.
REP_32469	El nombre del archivo de registro es demasiado largo.
Explicación:	El nombre del archivo de registro del flujo de trabajo es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un nombre de archivo de registro de flujo de trabajo con 600 caracteres o menos, incluida la extensión del archivo.
REP_32473	El recuento de registros debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	Está guardando registros de flujo de trabajo por el número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado está fuera de rango.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un número de ejecuciones entre 0 y 2.147.483.647.
REP_32471	El nombre del directorio de registro es demasiado largo.
Explicación:	El nombre del directorio del archivo de registro del flujo de trabajo es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un nombre de directorio de archivo de registro del flujo de trabajo con 600 caracteres o menos, incluidos los delimitadores.
REP_32472	El valor de 'Guardar el registro del flujo de trabajo para estas ejecuciones' debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	Está guardando registros de flujo de trabajo por el número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado está fuera de rango.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un número de ejecuciones entre 0 y 2.147.483.647.

REP_32475	El nombre del archivo de parámetros de la tarea de flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo> es demasiado largo.
Explicación:	El nombre del archivo de parámetros del flujo de trabajo es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un nombre de archivo de parámetros con 600 caracteres o menos, incluida la extensión del archivo.
REP_32477	El nombre del archivo de registro de la tarea de flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo> es demasiado largo.
Explicación:	El nombre del archivo de registro del flujo de trabajo mencionado es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un nombre de archivo de registro de flujo de trabajo con 600 caracteres o menos, incluida la extensión del archivo.
REP_32479	El nombre del directorio de registro de la tarea de flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo> es demasiado largo.
Explicación:	El nombre del directorio del archivo de registro del flujo de trabajo es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un nombre de directorio de archivo de registro del flujo de trabajo con 600 caracteres o menos, incluidos los delimitadores.
REP_32480	Las opciones de registro de tarea de flujo de trabajo <nombre de la sesión> no son válidas.
Explicación:	La opción de guardado del registro de la sesión no es válida. Esto puede ocurrir si la sesión se ha importado y la opción de guardado del registro de la sesión se ha definido de forma incorrecta.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Guardar registro de la sesión por en la ficha de Propiedades de la sesión. Seleccione si desea guardar los registros de la sesión por marca de tiempo o por número de ejecuciones.
REP_32481	La opción del registro del flujo de trabajo no es válida.
Explicación:	La opción del registro de guardado del flujo de trabajo no es válida. Esto puede ocurrir si el flujo de trabajo se ha importado y la opción de guardado del registro de flujo de trabajo se ha definido de forma incorrecta.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Guardar registro del flujo de trabajo por en la ficha Propiedades del flujo de trabajo. Seleccione si desea guardar los registros por marca de tiempo o por número de ejecuciones.
REP_32482	Tarea de flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo>: Guardar el registro del flujo de trabajo para estas ejecuciones debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	Va a guardar los registros del flujo de trabajo para el flujo de trabajo mencionado por un determinado número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado está fuera de rango.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Registros de flujo de trabajo para estas ejecuciones en la ficha Propiedades del flujo de trabajo. Asegúrese de que el número de ejecuciones esté entre 0 y 2.147.483.647.
REP_32483	El valor de 'Guardar el registro del flujo de trabajo para estas ejecuciones' debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	Está guardando registros de flujo de trabajo por el número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado está fuera de rango.

Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, especifique un número de ejecuciones entre 0 y 2.147.483.647.
REP_32490	El nombre del directorio de registro de la tarea de flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo> debe tener un delimitador.
Explicación:	El nombre del directorio del archivo de registro del flujo de trabajo para el flujo de trabajo mencionado no termina en un delimitador, utilice "\" en sistemas Windows, o "/" en sistemas UNIX.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, incluya el delimitador apropiado después del nombre del directorio del archivo de registro del flujo de trabajo.
REP_32491	El nombre del directorio de registro debe tener un delimitador.
Explicación:	El nombre del directorio del archivo de registro del flujo de trabajo no termina en un delimitador, utilice "\" en sistemas Windows, o "/" en sistemas UNIX.
Respuesta del usuario:	En la ficha Propiedades del flujo de trabajo, incluya el delimitador apropiado después del nombre del directorio del archivo de registro del flujo de trabajo.
REP_32494	El primer carácter de un nombre no puede ser un número.
Explicación:	Ha introducido un nombre en el que el primer carácter es un número.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre en el que el primer carácter sea una letra.
REP_32495	No se permiten espacios en un nombre.
Explicación:	Ha introducido un nombre que incluye espacios.
Respuesta del usuario:	Escriba un nombre que no contenga espacios.
REP_32496	El primer carácter de un nombre no puede ser <carácter>.
Explicación:	Ha introducido un nombre en el que el carácter especificado no está permitido como primer carácter del nombre.
Respuesta del usuario:	Escriba un nombre que no contenga el carácter especificado.
REP_32497	El carácter <carácter> no está permitido en un nombre.
Explicación:	Ha introducido un nombre en el que el carácter especificado no está permitido.
Respuesta del usuario:	Escriba un nombre que no incluya ese carácter.
REP_32498	La longitud del nombre es demasiado larga.
Explicación:	Ha introducido un nombre que es demasiado largo.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre más corto.
REP_32499	Éste no es un nombre válido.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el proveedor del complemento.
REP_32523	La sesión <nombre de la sesión> tiene un subtipo de conexión diferente entre particiones.
Explicación:	La sesión mencionada tiene varias particiones. Los tipos de conexión de origen o destino de al menos dos particiones son diferentes.
Respuesta del usuario:	Actualice las propiedades de la sesión y especifique el mismo tipo de conexión de origen y destino para todas las particiones.
REP_32524	La sesión tiene un subtipo de conexión diferente entre particiones.
Explicación:	La sesión actual tiene varias particiones. Los tipos de conexión de origen o destino de al menos dos particiones son diferentes.
Respuesta del usuario:	Actualice las propiedades de la sesión y especifique el mismo tipo de conexión de origen y destino para todas las particiones.
REP_32532	Falta la clave hash obligatoria para <transformación> en la sesión <nombre de la sesión>.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de claves hash de usuario en la transformación mencionada, pero falta la clave hash. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y ha sustituido la transformación mencionada por una que contiene puertos diferentes.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una clave de hash en la transformación o cambie el tipo de partición.
REP_32533	Falta la clave hash obligatoria para <nombre de la transformación>.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de claves hash de usuario en la transformación mencionada, pero falta la clave hash. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y ha sustituido la transformación mencionada por una que contiene puertos diferentes.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una clave de hash en la transformación o cambie el tipo de partición.
REP_32534	La clave hash <nombre de la clave> para <nombre de la transformación> en la sesión <nombre de la sesión> no es válida.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de claves hash de usuario en la transformación mencionada, pero la clave hash que ha seleccionado ya no es válida. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y la clave seleccionada ya no está en la transformación mencionada.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una nueva clave hash en la transformación.
REP_32535	Clave hash <nombre de la clave> de la instancia <nombre de la transformación> no válida.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de claves hash de usuario en la instancia de la transformación mencionada, pero la clave hash que ha seleccionado ya no es válida. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y la clave seleccionada ya no está en la transformación mencionada.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una nueva clave hash en la instancia de transformación.

REP_32536	La clave hash <nombre de la clave> de la instancia <nombre de la transformación> en la sesión <nombre de la sesión> tiene un tipo de puerto no válido.
Explicación:	Ha seleccionado un intervalo de claves o particionado de claves hash de usuario en la instancia de transformación pero la clave ya no es un puerto de entrada o entrada/salida. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y ha cambiado los tipos de puertos en la instancia de transformación mencionada.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y seleccione un puerto de entrada o entrada/salida como clave.
REP_32537	La clave hash <nombre de la clave> de la instancia <nombre de la transformación> en la sesión <nombre de la sesión> tiene un tipo de puerto no válido.
Explicación:	Ha seleccionado un intervalo de claves o particionado de claves hash de usuario en la instancia de transformación pero la clave ya no es un puerto de entrada o entrada/salida. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y ha cambiado los tipos de puertos en la instancia de transformación mencionada.
	Edite las propiedades de la sesión y seleccione un puerto de entrada o entrada/salida como clave.
	Igual que REP_32536.
REP_32542	Intervalo de clave vacío para <nombre de la transformación> en la sesión <nombre de la sesión>.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de intervalo de clave en la transformación indicada. Los valores de inicio y final de al menos un intervalo de claves están vacíos y no hay ningún reemplazo de SQL o condición de filtro para la transformación.
Respuesta del usuario:	Indique los valores de inicio y final que faltan para el intervalo de claves, o especifique un reemplazo de SQL o una condición de filtro para la transformación.
REP_32543	Falta la clave hash obligatoria para <nombre de la transformación>.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de intervalo de clave en la transformación indicada. Los valores de inicio y final de al menos un intervalo de claves están vacíos y no hay ningún reemplazo de SQL o condición de filtro para la transformación.
Respuesta del usuario:	Indique los valores de inicio y final que faltan para el intervalo de claves, o especifique un reemplazo de SQL o una condición de filtro para la transformación.
REP_32544	La tarea de temporizador <nombre de la tarea de temporizador> utiliza una variable de flujo de trabajo vacía.
Explicación:	La tarea de temporizador utiliza una variable de flujo de trabajo para calcular el tiempo de espera, pero la variable tiene un valor nulo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la tarea del temporizador utilice la variable correcta. Compruebe también el flujo de trabajo o el registro del servidor para determinar el motivo por el que el valor de la variable es nulo.
REP_32546	La tarea de temporizador <nombre de la tarea de temporizador> utiliza una variable de flujo de trabajo no válida.
Explicación:	La tarea de temporizador utiliza una variable de flujo de trabajo para calcular el tiempo de espera, pero la variable no es válida.

Respuesta del usuario:	Compruebe que la tarea del temporizador utilice la variable correcta. Compruebe también el flujo de trabajo para asegurarse de que la variable exista.
REP_32548	La tarea de temporizador <nombre de la tarea de temporizador> usa una variable de flujo de trabajo cuyo tipo de datos no es Fecha/Hora.
Explicación:	La tarea de temporizador indicada utiliza una variable de flujo de trabajo para calcular el tiempo de espera, pero el tipo de datos de la variable no es Fecha/Hora.
Respuesta del usuario:	Compruebe la tarea de temporizador para asegurarse de haber especificado la variable correcta. Compruebe también el flujo de trabajo para asegurarse de que el tipo de datos de la variable sea Fecha/Hora.
REP_32550	Clave no especificada para la partición del intervalo de claves para <nombre de la partición:nombre de la transformación> en la sesión <nombre de la sesión>.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de intervalo de clave en la transformación indicada, pero no hay ninguna clave de partición. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y ha sustituido la transformación por una que contiene puertos diferentes.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una clave de partición en la transformación o cambie el tipo de partición.
REP_32551	Clave no especificada para la partición del intervalo de claves para <nombre de la partición:nombre de la transformación>.
Explicación:	Ha seleccionado particionado de intervalo de clave en la transformación indicada, pero no hay ninguna clave de partición. Esto puede haber ocurrido porque ha actualizado la asignación y ha sustituido la transformación por una que contiene puertos diferentes.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una clave de partición en la transformación o cambie el tipo de partición.
REP_32558	Tarea de flujo de trabajo <nombre del flujo de trabajo>: 'Guardar el registro del flujo de trabajo para estas ejecuciones' tiene una variable de servicio de integración no válida asociada a ella.
Explicación:	Va a guardar los registros del flujo de trabajo para el flujo de trabajo indicado por número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado se basa en una variable no válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Registros de flujo de trabajo para estas ejecuciones en la ficha Propiedades del flujo de trabajo. Asegúrese de haber especificado la variable de servicio correcta. Compruebe también que la variable que ha especificado sea una variable entera.
REP_32559	'Guardar el registro del flujo de trabajo para estas ejecuciones' tiene una variable de servicio de integración no válida asociada a ella.
Explicación:	Está guardando registros de flujo de trabajo por el número de ejecuciones. El número de ejecuciones que ha especificado se basa en una variable de servicio no válida.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Registros de flujo de trabajo para estas ejecuciones en la ficha Propiedades del flujo de trabajo. Asegúrese de haber especificado la variable de servicio correcta. Compruebe también que la variable de servicio que ha especificado sea una variable entera.

REP_32701	Clave no especificada para la partición de claves hash de usuario (grupo <grupo>, instancia <nombre de la instancia de la transformación>, sesión <nombre de la sesión>).
Explicación:	Ha ejecutado una sesión con un punto de partición de claves hash de usuario en una transformación de varios grupos pero no ha especificado ninguna clave.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una clave hash para el grupo. O bien, cambie el tipo de partición del grupo.
REP_32702	Clave no especificada para la partición de claves hash de usuario (grupo <grupo>, instancia <nombre de la instancia de la transformación>).
Explicación:	Ha ejecutado una sesión con un punto de partición de claves hash de usuario en una transformación de varios grupos pero no ha especificado ninguna clave.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión y especifique una clave hash para el grupo. O bien, cambie el tipo de partición del grupo.
REP_32705	Clave no especificada para la partición de intervalo de claves (grupo <grupo>, instancia <nombre de la instancia de la transformación>, sesión <nombre de la instancia de la sesión>).
Explicación:	Ha seleccionado particionado de intervalo de claves, pero no ha especificado ninguna clave para el grupo.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión para especificar una clave para el grupo o cambie el tipo de partición para el grupo.
REP_32706	Clave no especificada para la partición de intervalo de claves (grupo <grupo>, instancia <nombre de la instancia de la transformación>).
Explicación:	Ha seleccionado particionado de intervalo de claves, pero no ha especificado ninguna clave para el grupo.
Respuesta del usuario:	Edite las propiedades de la sesión para especificar una clave para el grupo o cambie el tipo de partición para el grupo.
REP_32827	Error de sintaxis: nombre de variable <nombre de variable> incorrecto.
Explicación:	Ha alterado el archivo XML o ha creado un nombre de variable de asignación no válido. La variable de asignación importada tiene un nombre no válido. El nombre tiene que empezar con \$\$, tiene que tener más de dos caracteres y sólo puede tener caracteres alfanuméricos y guiones.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los nombres de variables de asignación tengan el formato correcto.
REP_32828	Ya existe una variable con este nombre <nombre de la variable> en la asignación.
Explicación:	Ha alterado el archivo XML o creado un nombre de variable de asignación no válido. El nombre de la variable de asignación importada no es único dentro de la asignación importada.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los nombres de variables de asignación sean únicos dentro de las asignaciones.

REP_32898	Advertencia: No se pudo actualizar el origen XML <origen>.
Explicación:	El origen XML tiene inconsistencias y no se pudo actualizar. El origen XML descrito en el error no es utilizable en el repositorio actualizado. Las asignaciones o las sesiones que utilizan el origen son también inutilizables.
Respuesta del usuario:	Vuelva a importar el origen XML.
REP_32899	Advertencia: No se pudo actualizar el destino XML <destino>.
Explicación:	El destino XML tiene inconsistencias y no se pudo actualizar. El destino XML descrito en el error no es utilizable en el repositorio actualizado. Las asignaciones o las sesiones que utilizan el destino son también inutilizables.
Respuesta del usuario:	Vuelva a importar el destino XML.
REP_51037	Error de conexión de la base de datos: <error>.
Explicación:	El servicio de repositorio o el proceso del agente del repositorio no se pudieron conectar a la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error. Compruebe si en el registro de la base de datos hay mensajes de error relacionados. Compruebe que el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña y la cadena de conexión sean correctos.
REP_51042	Error de conexión del agente del repositorio. Error del sistema (errno = <número de error>) <mensaje de error>: No se puede leer el encabezado del mensaje. Leídos <número> bytes.
Explicación:	La conexión con el agente del repositorio ha fallado debido a un error del sistema.
Respuesta del usuario:	Compruebe si en el registro de eventos del sistema hay mensajes de error relacionados para ver la causa del error. Intente realizar la operación de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de red.
REP_51048	No se ha podido establecer la comunicación debido a errores de red. [Error del sistema (errno = <número de error>): <mensaje de error>]. Intente conectar con el repositorio de nuevo.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no pueden conectar con el agente del repositorio.
Respuesta del usuario:	Lea el error del sistema operativo indicado en este mensaje y haga los cambios necesarios. Puede que haya problemas en la red.
REP_51054	Error interno: No se puede asignar un tamaño de búfer de <tamaño> bytes para recibir el mensaje entrante. Puede que la memoria del sistema sea insuficiente.
Explicación:	El sistema está bajo de recursos.
Respuesta del usuario:	Libere recursos del sistema.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

REP_51056	No se puede leer desde el zócalo de escucha. Léidos <número> bytes.
Explicación:	El cliente del repositorio ha perdido la conectividad con el proceso del agente del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el proceso del agente del repositorio se esté ejecutando. Si el agente del repositorio no se está ejecutando, reinicielo. Compruebe también que la base de datos del repositorio esté en marcha.
REP_51058	Error TCP/IP desconocido. Intente conectar con el repositorio de nuevo.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no pueden conectar con el agente del repositorio debido a un problema en la red. Esto puede ocurrir si el equipo del agente del repositorio se ha desconectado de la red o si se apagó.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los equipos que ejecutan el cliente de PowerCenter y el servicio de integración se puedan conectar con el equipo del agente del repositorio e intente conectarse de nuevo.
REP_51059	La conexión del agente de repositorio ha fallado. Otro agente de repositorio en el host <nombre de host> puerto <nombre del puerto> ya está conectado a este repositorio <nombre de repositorio>.
Explicación:	Ya hay otro proceso del agente de repositorio en ejecución para el repositorio.
Respuesta del usuario:	Conecte con el agente de repositorio en ejecución o espere a que se detenga antes de conectar de nuevo.
REP_51071	Nombre no válido: Debe especificar un nombre.
Explicación:	Ha intentado crear una extensión de metadatos, pero dejó el nombre de extensión de los metadatos en blanco.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre para la extensión de los metadatos.
REP_51072	Ya existe una extensión de metadatos con el <nombre de la extensión de metadatos> en el dominio actual.
Explicación:	Ha intentado crear o cambiar el nombre de una extensión de metadatos. Sin embargo, ya existe otra extensión de metadatos con el nombre especificado para el mismo tipo de objeto en el dominio.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre que sea único para la extensión de los metadatos.
REP_51073	El valor <valor> no es un valor entero válido. Introduzca un valor entero entre <valor mínimo> y <valor máximo>.
Explicación:	Ha introducido un valor para una extensión de metadatos enteros que es demasiado grande o demasiado pequeño.
Respuesta del usuario:	Escriba un valor que esté entre los valores mínimo y máximo.
REP_51074	La longitud del valor de <longitud> es superior a la longitud máxima <longitud máxima>. Especifique un valor con una longitud inferior o igual a ese máximo.
Explicación:	Ha intentado cambiar la precisión de una extensión de metadatos de cadena, pero la cadena existente es mayor que la precisión especificada.

Respuesta del usuario:	Acorte la longitud de la extensión de metadatos existente y, a continuación, cambie la precisión, o especifique una precisión que sea mayor o igual que la longitud de la extensión de los metadatos existentes.
REP_51075	La longitud máxima es demasiado larga. Especifique un valor menor o igual que <longitud máxima>.
Explicación:	Ha tratado de introducir una precisión de una extensión de metadatos de cadena que es demasiado larga.
Respuesta del usuario:	Especifique una precisión que sea menor o igual que la longitud máxima.
REP_51112	No se puede utilizar la palabra clave reservada <palabra clave>.
Explicación:	Ha especificado una palabra clave que está reservada. No se pueden utilizar palabras clave reservadas.
Respuesta del usuario:	Especifique una palabra clave que no sea reservada.
REP51115	Ya existe una tabla con el nombre <nombre de la tabla>. Especifique un nombre único.
Explicación:	Ha especificado un nombre de tabla que ya está en uso.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de tabla que sea único.
REP_51116	Este nombre de empresa ya ha sido utilizado por la tabla de origen <nombre de la base de datos>:<nombre de tabla> en el repositorio y se le ha cambiado el nombre a <nombre de tabla>. Debe guardar los cambios antes de cambiar el nombre de esta tabla.
Explicación:	Ha cambiado el valor del nombre de la empresa en una definición de origen. Y, a continuación, ha intentado introducir el nombre anterior de la empresa en otra definición de origen. Esto no está permitido. Por ejemplo, ha cambiado el nombre de la empresa en el origen S1 de B1 a B2. A continuación, ha introducido el nombre de empresa B1 en otra definición de origen, S2.
Respuesta del usuario:	Guarde los cambios en el repositorio después de introducir el nuevo nombre de empresa para la definición de origen. Y, a continuación, utilice el anterior nombre de empresa en otra definición de origen.
REP_51120	La columna <columna> no permite valores nulos.
Explicación:	El servicio de integración ha recibido datos nulos para una columna. Esto no se permite.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay inconsistencias en los datos y en la asignación.
REP_51134	El valor absoluto de la escala no puede ser superior a la longitud o la precisión.
Explicación:	El valor absoluto de la escala que ha introducido es superior a la longitud o la precisión. Por ejemplo, ha establecido la precisión en 5, pero ha establecido la escala en 7.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor de escala cuyo valor absoluto no supere el valor de la longitud ni de la precisión.
REP_51135	No se puede definir una escala inferior a <número>.
Explicación:	Ha introducido un valor de escala que es menor que el valor mínimo permitido.

Respuesta del usuario:	Introduzca un valor de escala que sea mayor que el valor mínimo especificado.
REP_51137	Este nombre de empresa ya ha sido utilizado por la tabla de destino <nombre de tabla> en el repositorio y se le ha cambiado el nombre a <nombre de tabla>. Debe guardar los cambios antes de cambiar el nombre de esta tabla.
Explicación:	Ha cambiado el valor del nombre de la empresa en una definición de destino. Y, a continuación, ha intentado introducir el nombre anterior de la empresa en otra definición de destino. Esto no está permitido. Por ejemplo, ha cambiado el nombre de la empresa en el destino T1 de B1 a B2. A continuación, ha introducido el nombre de empresa B1 en otra definición de destino, T2.
Respuesta del usuario:	Guarde los cambios en el repositorio después de introducir el nuevo nombre de empresa para la definición de destino. Y, a continuación, utilice el anterior nombre de empresa en otra definición de destino.
REP_51178	Advertencia: Se ha detectado una conexión de aplicación coincidente, pero no dispone de permiso para acceder a esta conexión de aplicación <nombre de la conexión>. Esta conexión de aplicación se copiará y cambiará de nombre a <nombre nuevo de la conexión>.
Explicación:	Al copiar una carpeta, no tiene permisos en un objeto de conexión en el repositorio de destino.
Respuesta del usuario:	El asistente para copia de carpetas copiará la conexión desde el repositorio de origen y le cambiará el nombre.
REP_51292	El nombre de la propiedad de inicialización no puede estar vacío.
Explicación:	No hay ningún valor de propiedad de inicialización.
Respuesta del usuario:	Agregue una propiedad de inicialización.
REP_51294	La propiedad <propiedad> de inicialización no existe.
Explicación:	La propiedad de inicialización especificada no existe.
Respuesta del usuario:	Especifique una propiedad de inicialización existente.
REP_51295	<propiedad> es una propiedad de inicialización integrada.
Explicación:	Ha intentado eliminar, crear o cambiar el nombre de una propiedad de inicialización que es una propiedad de inicialización integrada. No puede modificar una propiedad de inicialización integrada.
Respuesta del usuario:	No intente eliminar, crear o modificar las propiedades de inicialización integradas.
REP_51296	La descripción de una propiedad de inicialización integrada no se puede modificar.
Explicación:	Ha intentado modificar la descripción de una propiedad de inicialización integrada. Esto no se permite.
Respuesta del usuario:	No modifique la descripción de ninguna propiedad de inicialización integrada.

REP_51297	La propiedad de inicialización integrada no se puede eliminar.
Explicación:	Ha intentado eliminar una propiedad de inicialización integrada.
Respuesta del usuario:	No elimine ninguna propiedad de inicialización integrada.
REP_51298	El nombre de una propiedad de inicialización no puede tener más de 80 caracteres.
Explicación:	El nombre de la propiedad de inicialización tiene más de 80 caracteres.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de propiedad de inicialización utilizando 80 caracteres o menos.
REP_51300	Error: Repositorio inconsistente. El repositorio <nombre del repositorio> no tiene ningún usuario que sea administrador. No se ha podido inicializar el repositorio.
Explicación:	La base de datos del repositorio puede contener inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Restaura el repositorio de un archivo de copia de seguridad y compruebe si hay errores en el registro del servidor de base de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_51301	No se pueden enviar mensajes al servicio del repositorio. La inicialización del repositorio <nombre del repositorio> ha fallado.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_51304	El número de partición <número> no es válido.
Explicación:	Error interno del complemento.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el proveedor de la aplicación del complemento.
REP_51343	No se puede conectar con el servidor de la base de datos. Compruebe la conexión al servidor de la base de datos.
Explicación:	El proceso del agente del repositorio no se pudo conectar al servidor de base de datos del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la base de datos del repositorio esté en marcha. Compruebe que dispone de una conexión de red con el sistema de base de datos del repositorio. Compruebe que el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña y la cadena de conexión sean correctos. Compruebe que el tipo de base de datos especificado en la configuración del repositorio sea correcto.

REP_51357	No se ha podido obtener la conexión <nombre de la conexión> especificada para \$Source porque varias conexiones de distintos tipos tienen este nombre y el servicio de integración no puede determinar cuál de estas conexiones usar.
Explicación:	El nombre de la conexión de la base de datos especificada existe tanto como una conexión de tipo relacional como de aplicación. Cuando introdujo el nombre de la conexión de base de datos para la propiedad de la sesión Valor de conexión \$Source, no especificó Relational: ni Application: antes del nombre de la conexión.
Respuesta del usuario:	Introduzca Relational: o Application: antes del nombre de la conexión para el Valor de conexión \$Source en la ficha Propiedades de las propiedades de la sesión.
REP_51358	No se ha podido obtener la conexión <nombre de la conexión> especificada para \$Target porque varias conexiones de distintos tipos tienen este nombre y el servicio de integración no puede determinar cuál de estas conexiones usar.
Explicación:	El nombre de la conexión de la base de datos especificada existe tanto como una conexión de tipo relacional como de aplicación. Cuando introdujo el nombre de la conexión de base de datos para la propiedad de la sesión Valor de conexión \$Target, no especificó Relational: ni Application: antes del nombre de la conexión.
Respuesta del usuario:	Introduzca Relational: o Application: antes del nombre de la conexión para el Valor de conexión \$Target en la ficha Propiedades de las propiedades de la sesión.
REP_51378	No se ha podido obtener la conexión <nombre de la conexión> especificada para el registro de REH DB porque varias conexiones de distintos tipos tienen este nombre y el servicio de integración no puede determinar cuál de estas conexiones usar.
Explicación:	El nombre de la conexión de la base de datos especificada existe tanto como una conexión de tipo relacional como de aplicación. Cuando introdujo el nombre de la conexión de base de datos para la propiedad de la sesión Valor de conexión \$Target, no especificó Relational: ni Application: antes del nombre de la conexión.
Respuesta del usuario:	Introduzca Relational: o Application: antes del nombre de la conexión para el Valor de conexión \$Target en la ficha Propiedades de las propiedades de la sesión.
REP_51444	El valor "MessageSendBufferSize" <tamaño de búfer de envío de mensajes> no es válido. Ignorando el valor no válido <tamaño de búfer de envío de mensajes>. Usando el valor predeterminado del sistema.
Explicación:	El repositorio está en un equipo Windows y el archivo de configuración del repositorio especifica un valor no válido para el parámetro MessageSendBufferSize. El agente del repositorio utiliza el valor de búfer de envío de mensajes predeterminado.
Respuesta del usuario:	Edite el archivo de configuración del repositorio y compruebe que el tamaño de MessageSendBufferSize sea mayor o igual a cero. Si especifica cero, el agente del repositorio ignora el parámetro MessageSendBufferSize.
REP_51445	El valor "MessageReceiveBufferSize" <tamaño de búfer de recepción de mensajes> no es válido. Ignorando el valor no válido <tamaño de búfer de recepción de mensajes>. Usando el valor predeterminado del sistema.
Explicación:	El repositorio está en un equipo Windows y el archivo de configuración del repositorio especifica un valor no válido para el parámetro MessageReceiveBufferSize. El agente del repositorio utiliza el valor de búfer de recepción de mensajes predeterminado.

Respuesta del usuario:	Edite el archivo de configuración del repositorio y compruebe que el tamaño de MessageReceiveBufferSize sea mayor o igual a cero. Si especifica cero, el agente del repositorio ignora el parámetro MessageReceiveBufferSize.
REP_51447	Una solicitud de repositorio ha agotado el tiempo de espera. [Error del sistema (errno = <número de error>): <mensaje de error del sistema>]. Intente conectar con el repositorio de nuevo.
Explicación:	Los valores de tiempo de espera de las solicitudes del servicio de repositorio son demasiado pequeños. O bien, ha hecho una solicitud de un objeto de repositorio muy grande, lo que ha disminuido el rendimiento de la red.
Respuesta del usuario:	Aumente el valor de MessageReceiveTimeout y MessageSendTimeout en la configuración del repositorio.
Explicación:	La solicitud del servicio de repositorio ha superado el tiempo de espera debido a una baja velocidad en la red.
Respuesta del usuario:	Compruebe el correcto funcionamiento de la red.
Explicación:	El repositorio está detenido.
Respuesta del usuario:	Inicie el repositorio.
REP_51502	El valor <número de segundos> especificado para el valor Umbral de vencimiento del grupo de base de datos no es válido. El servicio de repositorio está usando el valor predeterminado <número>.
Explicación:	El valor especificado para el Tiempo de espera de vencimiento del grupo de base de datos no es válido. Por ejemplo, puede ser inferior al mínimo o puede ser un número negativo o una letra.
Respuesta del usuario:	Acepte el valor predeterminado para el Tiempo de espera de vencimiento del grupo de base de datos. Introduzca un valor válido para el Tiempo de espera de vencimiento del grupo de base de datos en las propiedades avanzadas del servicio del repositorio.
REP_51503	El valor <número de conexiones> especificado para el valor Umbral de vencimiento del grupo de base de datos no es válido. El servicio de repositorio está usando el valor predeterminado <número>.
Explicación:	El valor especificado para el Umbral de vencimiento del grupo de base de datos no es válido. Por ejemplo, puede ser inferior al mínimo o puede ser un número negativo o una letra.
Respuesta del usuario:	Acepte el valor predeterminado para el Umbral de vencimiento del grupo de base de datos. Introduzca un valor válido para el Umbral de vencimiento del grupo de base de datos en las propiedades avanzadas del servicio del repositorio.
REP_51507	El destino <nombre del destino> no tiene un campo FileName.
Explicación:	Está importando un destino que tiene una columna definida como un puerto FileName, pero el destino no admite un puerto FileName. El destino debe ser un archivo sin formato.
Respuesta del usuario:	Elimine el atributo del campo ISFILENAMEFIELD = "YES" en el archivo XML.

REP_51508	El destino <nombre del destino> tiene un campo FileName ya existente.
Explicación:	Está importando un destino que tiene dos puertos FileName. Un destino de archivo sin formato sólo puede tener un puerto FileName.
Respuesta del usuario:	Elimine el atributo del campo ISFILENAMEFIELD = "YES" para una de las columnas en el archivo XML.
REP_51509	El máximo de intentos de recuperación automática de la tarea de flujo de trabajo <ID del flujo de trabajo> debe estar comprendido entre 0 y 2.147.483.647.
Explicación:	La opción Máximo de intentos de recuperación automática es un número negativo.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Máximo de intentos de recuperación automática en la ficha Propiedades del flujo de trabajo. El número debe ser cero o mayor.
REP_51510	El máximo de intentos de recuperación automática debe estar comprendido entre 0 y 2147483647.
Explicación:	El máximo de intentos de recuperación automática es un número negativo.
Respuesta del usuario:	Compruebe la opción Máximo de intentos de recuperación automática en la ficha Propiedades del flujo de trabajo. El número debe ser cero o mayor.
REP_51814	Error de conexión del repositorio.
Explicación:	El proceso del agente del repositorio no se pudo conectar a la base de datos del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error.
REP_51815	No se ha podido leer la información de conexión del repositorio.
Explicación:	El proceso del agente del repositorio no pudo leer la información de conectividad de la configuración del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la información de la configuración del repositorio sea correcta.
REP_51832	La clave de licencia para el agente del repositorio ha caducado.
Explicación:	La clave de licencia del producto ha caducado.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una nueva clave de licencia.
REP_51848	No se puede habilitar el control de versiones de objetos sin una clave de licencia de desarrollo basado en equipos.
Explicación:	PowerCenter no puede habilitar el control de versiones de objetos porque la licencia asignada al repositorio no tiene la opción de desarrollo basado en equipos.
Respuesta del usuario:	Solicite una licencia que tenga la opción de desarrollo basado en equipos para el servicio de repositorio. Puede comprar esta opción a Informatica.
REP_51849	No se puede habilitar o restaurar el repositorio con versión sin una clave de licencia de desarrollo basado en equipos.
Explicación:	PowerCenter no puede habilitar el control de versiones de objetos hasta que no tenga una clave de licencia de desarrollo basado en equipos.

Respuesta del usuario:	Solicite una licencia para el servicio de repositorio que tenga la opción de desarrollo basado en equipos. Puede comprar esta opción a Informatica.
REP_51961	El valor de la variable de entorno <nombre de la variable de entorno> necesita estar cifrado con la versión más reciente de pmpasswd.
Explicación:	La variable de entorno se ha cifrado usando una versión antigua de <i>pmpasswd</i> . Eficaz en PowerCenter 8.1, <i>pmpasswd</i> utiliza un nuevo algoritmo de cifrado más sólido.
Respuesta del usuario:	Utilice la versión actual de <i>pmpasswd</i> para cifrar todas las contraseñas que almacena como variables de entorno y actualice las variables de entorno con las nuevas contraseñas cifradas.
REP_55035	Ha ocurrido un error durante la implementación.
Explicación:	El proceso del agente del repositorio no pudo copiar una carpeta.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error. Este mensaje de error puede ser precedido por REP_51056.
REP_55036	Ha ocurrido un error durante la comparación de carpetas.
Explicación:	El proceso del agente del repositorio no pudo comparar dos carpetas.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error.
REP_55102	No se pudo conectar al servicio de repositorio <nombre del servicio>.
Explicación:	La información de acceso no es válida o el usuario no tiene permisos en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Acción: Compruebe que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Compruebe también que el usuario tenga permisos en el repositorio.
Explicación:	El host no es accesible desde el equipo cliente porque se ha especificado un cortafuegos, un nombre de host o un número de puerto incorrecto para la conexión del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la información de conexión sea válida y que el equipo cliente pueda acceder al equipo host.
Explicación:	La versión del repositorio no es la misma que la del cliente de PowerCenter o el servicio de Integración.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el cliente de PowerCenter, el servicio de integración y el servicio de repositorio tengan la misma versión del producto. Si no es así, actualícelos a la misma versión.
Explicación:	La aplicación ha detectado un error al conectarse con el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error.
REP_57060	Error de inicio de sesión.
Explicación:	El administrador de servicios no pudo autenticar el usuario.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error adicionales para obtener más información.

REP_57064	Se ha superado el número máximo de conexiones.
Explicación:	El número máximo de conexiones con el proceso del agente del repositorio excede el número de conexiones especificadas en la configuración del repositorio.
Respuesta del usuario:	Edite la configuración del repositorio y aumente el valor de la opción de configuración MaximumConnections. Cierre también las conexiones inactivas con el repositorio.
REP_57071	No se puede conectar con la base de datos del repositorio. Compruebe la configuración del agente del repositorio.
Explicación:	El agente del repositorio no se pudo conectar a la base de datos del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la información de conectividad en la configuración del repositorio sea correcta. Compruebe que la base de datos del repositorio esté en marcha.
REP_57084	Se ha superado el número máximo de bloqueos simultáneos.
Explicación:	El proceso del agente del repositorio ha superado el número de bloqueos de objetos del repositorio especificado en la configuración del repositorio.
Respuesta del usuario:	Edite la configuración del repositorio y aumente el valor de la opción de configuración MaximumLocks. Elimine también los bloqueos residuales.
REP_57145	No se ha hallado ningún dato en la base de datos.
Explicación:	Se ha producido un error interno debido a datos inconsistentes en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_57151	Argumentos de función no válidos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_57169	Varias conexiones de diferentes tipos tienen el mismo nombre y algunas sesiones o transformaciones contienen este nombre sin un prefijo de tipo (como "Relational:") como información de conexión. Esta ambigüedad debe resolverse anteponiendo un prefijo a esa información de conexión.
Explicación:	El nombre de la conexión de la base de datos especificada existe tanto como una conexión de tipo relacional como de aplicación. Ha introducido el nombre de la conexión de la base de datos para el procedimiento almacenado o la ubicación de la transformación de búsqueda pero no ha especificado Relational: ni Application: antes del nombre de la conexión.
Respuesta del usuario:	Introduzca Relational: o Application: antes del nombre de la conexión para el procedimiento almacenado o la ubicación de la transformación de búsqueda en las propiedades de la sesión.
Explicación:	El nombre de la conexión de la base de datos en el campo Desde en el cuadro de diálogo Reemplazar conexiones existe tanto como una conexión relacional como de aplicación. Ha introducido el nombre de la conexión de base de datos en al menos una sesión o transformación, pero no ha especificado Relational: ni Application: antes del nombre de la conexión.

Respuesta del usuario:	Introduzca Relational: o Application: antes del nombre de la conexión en todas las propiedades de transformación y propiedades de la sesión que especifiquen este nombre de conexión de base de datos.
REP_57201	Error interno: El objeto del repositorio es inconsistente.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_57269	Esta conexión se ha cerrado.
Explicación:	Se ha cerrado una conexión del repositorio debido a que un administrador de repositorio o de dominio ha cerrado la conexión del repositorio y, a continuación, un cliente de PowerCenter trató de volver a conectar con el repositorio con la misma conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el administrador del repositorio no necesite que todos los usuarios estén desconectados del repositorio debido a tareas de mantenimiento o para otros fines. A continuación, vuelva a intentar la operación en el cliente de PowerCenter.
REP_58224	No se ha podido conectar desde <herramienta del cliente de PowerCenter> con el repositorio <nombre del repositorio> porque los usuarios y grupos del repositorio no se han actualizado.
Explicación:	El cliente de PowerCenter no se pudo conectar a un repositorio porque los usuarios y grupos del repositorio no se han actualizado.
Respuesta del usuario:	Actualice los usuarios y grupos del repositorio en Administrator Tool. A continuación, vuelva a intentar la operación en el cliente de PowerCenter.
REP_61002	ADVERTENCIA: <definición XML> contenía elementos o atributos cuyos prefijos fueron eliminados.
Explicación:	Está actualizando una definición XML que contiene atributos o elementos con prefijos. El analizador XML elimina los prefijos de los atributos y elementos y completa la actualización del repositorio.
Respuesta del usuario:	Complete la actualización del repositorio e importe la definición XML de nuevo.
REP_61003	Intervalo de claves vacío para la clave <nombre de la clave> (grupo <grupo>, instancia <nombre de la instancia de la transformación>, sesión <nombre de la instancia de la sesión>).
Explicación:	No ha especificado ningún intervalo de claves para la clave especificada.
Respuesta del usuario:	Edite el intervalo de claves y especifique el valor inicial y final de la clave.
REP_61004	Intervalo de claves vacío para la clave <nombre de la clave> (grupo <grupo>, sesión <nombre de la sesión>).
Explicación:	No ha especificado ningún intervalo de claves para la clave especificada.
Respuesta del usuario:	Edite el intervalo de claves y especifique el valor inicial y final de la clave.

REP_61010	Error al validar campo de transformación <nombre del campo>.
Explicación:	Error interno. El ID de campo o el ID de la tabla al que pertenece el campo es igual a cero.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_61011	No puede haber ciclos en los campos de transformación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_61012	Error: El campo <nombre del puerto> de la transformación <nombre de la transformación> no se ha podido validar.
Explicación:	Designer no pudo validar el puerto en la transformación.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error anteriores a este mensaje de error.
REP_61013	Grupo no válido encontrado al validar el orden de grupos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_61014	Error: Los grupos de la transformación <nombre de la transformación> no se han podido validar.
Explicación:	Designer no pudo validar la transformación.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error anteriores a este mensaje de error.
REP_61027	No se puede definir la propiedad de conexión de base de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
REP_61031	¡No se ha podido actualizar <definición XML> porque se ha generado una XPATH no válida al quitar los prefijos!
Explicación:	El proceso de actualización ha quitado un prefijo de un elemento o atributo. El mapa XML resultante no es único y no se pudo actualizar a una XPath válida.
Respuesta del usuario:	Importe la definición XML de nuevo.
REP_61032	¡No se ha podido actualizar <origen XML> porque se ha ocasionado un conflicto entre los nombres de los elementos al quitar los prefijos!
Explicación:	La actualización elimina los prefijos de los nombres de elementos XML. Los nombres actualizados podrían entrar en conflicto con los nombres de los otros elementos.
Respuesta del usuario:	Importe la definición XML de nuevo.

REP_61059	Advertencia: No se pudo actualizar el origen XML <origen>, versión <versión>, carpeta <carpeta>.
Explicación:	No se puede actualizar la definición XML de origen porque tiene inconsistencias.
Respuesta del usuario:	La definición XML no es utilizable. Debe volver a crearla.
REP_61060	Advertencia: No se pudo actualizar el destino XML <destino>, versión <versión>, carpeta <carpeta>.
Explicación:	No se puede actualizar la definición XML de destino porque tiene inconsistencias.
Respuesta del usuario:	La definición XML no es utilizable. Debe volver a crearla.
REP_61063	Se ha encontrado un error durante la actualización.
Explicación:	Se produjo un error al actualizar un origen o destino XML. Este error puede ocurrir debido a problemas de memoria o a la pérdida de la conexión con la base de datos cuando se obtenía o insertaba el origen o el destino.
Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la actualización. Si la actualización falla de nuevo, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
REP_62340	La transformación <nombre de la instancia de origen o destino> utiliza una variable de conexión <nombre de la variable de conexión>, pero su valor no se ha especificado.
Explicación:	El nombre de la conexión de origen o destino se especifica mediante la variable de conexión \$Source o \$Target. El valor de la variable de conexión no está definido y el servicio de integración no puede determinar qué conexión de base de datos utilizar cuando se ejecuta la sesión.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor para la variable de conexión \$Source o \$Target en la configuración de Opciones generales de la ficha Propiedades, en las propiedades de la sesión.
REP_62373	La transformación de búsqueda <nombre de la transformación> no está asociada a ningún canal parcial. No hay ningún grupo simple de calificador de origen del nombre <nombre de la tabla de búsqueda>. La transformación no es válida.
Explicación:	La transformación de búsqueda del canal no es válida porque no hay ningún canal parcial válido para buscar. El canal parcial no tiene un origen de grupo simple en el calificador de origen para una búsqueda. Por lo tanto, el atributo Nombre de la tabla de búsqueda de la transformación de búsqueda del canal no coincide con el nombre del calificador de origen en el canal parcial.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el canal parcial sea válido y que tenga un origen de grupo simple en el calificador de origen para la búsqueda.
REP_62377	La variable de nombre de usuario <nombre de la variable> no está definida correctamente.
Explicación:	El nombre de usuario de un objeto de conexión se define en un archivo de parámetros con el parámetro de sesión \$ParamNombre. El valor del parámetro de sesión es incorrecto. Por ejemplo, el valor del parámetro está en blanco o el parámetro no está definido en el archivo de parámetros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro esté definido en el archivo de parámetros. Compruebe que el valor del parámetro no esté en blanco.

REP_62378	La variable de contraseña <nombre de la variable> no está definida correctamente.
Explicación:	La contraseña de un objeto de conexión se define en un archivo de parámetros con el parámetro de sesión \$ParamNombre. El valor del parámetro de sesión es incorrecto. Por ejemplo, el valor del parámetro está en blanco o el parámetro no está definido en el archivo de parámetros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro esté definido en el archivo de parámetros. Compruebe que el valor del parámetro no esté en blanco.
REP_62379	El nombre de la conexión <valor del parámetro> para la variable de conexión <nombre de la variable> no está definido correctamente.
Explicación:	Se ha utilizado un parámetro de sesión como \$DBConnectionNombre para definir una conexión de sesión. En el archivo de parámetros, el valor del parámetro de sesión es incorrecto. Por ejemplo, el valor del parámetro está en blanco o el parámetro no está definido en el archivo de parámetros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro esté definido en el archivo de parámetros. Compruebe que el valor del parámetro no esté en blanco.
REP_62385	No se puede habilitar la recuperación avanzada ya que la sesión tiene variables de asignación.
Explicación:	Si una sesión utiliza variables de asignación, no puede configurar la estrategia de recuperación de la sesión para reanudar desde el último punto de control.
Respuesta del usuario:	Para definir que la estrategia de recuperación reanude desde el último punto de control, quite las variables de asignación de la sesión.
REP_62386	No se puede habilitar la recuperación avanzada para la sesión <nombre de la sesión>, ya que la sesión tiene variables de asignación.
Explicación:	Si una sesión utiliza variables de asignación, no puede configurar la estrategia de recuperación de la sesión para reanudar desde el último punto de control.
Respuesta del usuario:	Para definir que la estrategia de recuperación reanude desde el último punto de control, quite las variables de asignación de la sesión.

Mensajes REP_CORE

REP_CORE_59046	Falta la licencia de alta disponibilidad para el proceso del servicio de repositorio <nombre del proceso>.
Explicación:	La opción de alta disponibilidad es necesaria para la recuperación de fallos del proceso del servicio de repositorio. No tiene la opción de alta disponibilidad.
Respuesta del usuario:	Ninguno.

Mensajes RFC

RFC_17403	Se ha especificado un parámetro de retorno de la función. Sin embargo, sólo se han encontrado <valor> de <valor> valores requeridos al analizar la cadena del valor de la propiedad.
Explicación:	No se han especificado valores de retorno válidos en el parámetro de retorno de la función al analizar la cadena del valor de la propiedad.
Respuesta del usuario:	Introduzca valores de retorno válidos en el parámetro de retorno de la función.
RFC_17405	El campo de estado o de texto del parámetro de retorno debe ser carácter de tipo ABAP en la definición de origen.
Explicación:	El tipo de datos ABAP en los campos de estado o de texto para la estructura de retorno no se especificó como de tipo carácter en la definición de origen.
Respuesta del usuario:	Especifique un tipo de datos ABAP como carácter en los campos de estado o de texto para la estructura de retorno en la definición de origen.
RFC_17411	Error de conversión de datos de salida para la fila número <número de fila> del parámetro de la tabla <parámetro>. Esta fila se omitirá.
Explicación:	Se ha proporcionado un valor no válido para el parámetro de la tabla de función. Este error se produce si los datos de entrada para el campo de parámetros de la tabla de función no se pueden convertir al tipo de datos del campo correspondiente de la asignación.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor válido para el parámetro de la tabla de función.
RFC_17412	Error de conversión de datos de salida para los parámetros de salida escalares. Esta fila se omitirá.
Explicación:	Se ha proporcionado un valor no válido para el parámetro de salida escalar. Este error se produce si los datos de entrada para el campo de parámetro de salida escalar no se pueden convertir al tipo de datos del campo correspondiente de la asignación.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor válido para el parámetro de salida escalar.
RFC_17416	Se ha producido una excepción <excepción> desde la llamada de la función RFC con IntegrationID <ID de integración>.
Explicación:	Se ha producido un error con una excepción en la llamada RFC al sistema SAP desde el servidor de aplicaciones SAP.
Respuesta del usuario:	Introduzca los datos de entrada válidos para el sistema SAP. Compruebe que el servidor de aplicaciones SAP esté funcionando correctamente.
RFC_17422	El nombre de la función <nombre de la función> y el ID de secuencia <ID de secuencia> no coinciden. Uno de ellos es incorrecto.
Explicación:	El nombre de la función especificada y el ID de secuencia de la fila de entrada a la transformación personalizada no están en sincronía. Los datos pueden ser incorrectos o estar dañados.

Respuesta del usuario:	Es posible que los datos preparados hayan sido modificados o incorrectamente preparados en el canal de datos preparados. Compruebe los datos de fila especificada.
RFC_17423	Se ha recibido la entrada de la función <nombre de la función> cuando se esperaba la entrada de la función <nombre de la función>.
Explicación:	Sólo hay una función en la asignación y el valor de la ID de secuencia no es 1, o tiene más de una función en la asignación y el orden de SequenceID no está en orden secuencial. Por ejemplo, la primera fila entra en la transformación personalizada RFCMSFunctionCall con SeqID = 1, la segunda fila entra en la transformación personalizada RFCMSFunctionCall con SeqID = 3.
Respuesta del usuario:	La transformación personalizada RFCFunctionCall espera que la SequenceID vaya aumentando de uno en uno desde la SequenceID anterior. Compruebe los datos en los destinos PreparedData.
RFC_17424	La llamada a la función <nombre de la función> correspondiente a TransactionID = <ID de transacción>, IntegrationID = <ID de integración> ha fallado. No se puede continuar con la transacción.
Explicación:	La llamada a la función de SAP con las TransactionID y IntegrationID especificadas ha fallado.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error en el registro de la sesión para obtener más información.
RFC_17425	Error en la llamada commit para la TransactionID <ID de transacción>.
Explicación:	La llamada a la función commit a SAP ha fallado.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error en el registro de la sesión para obtener más información.
RFC_17427	Error al intentar crear la tabla interna de SAP para el parámetro de la tabla de función <nombre del parámetro>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una nueva tabla interna de SAP.
Respuesta del usuario:	Compruebe si el nodo donde se ejecuta el proceso del servicio de integración se ha quedado sin memoria.
RFC_17439	El valor de todos los puertos de indicador de entrada conectados es NULL. Puede que el archivo de origen no sea válido. Consulte el registro de la sesión para encontrar la fila con el error.
Explicación:	Puede que el archivo de origen no sea válido.
Respuesta del usuario:	Examine el registro de la sesión y el archivo de origen y elimine los errores.

Mensajes RR

RR_4004

ERROR: Error de la revisión de estado. No hay clave principal en las tablas de origen.

Explicación:

Las tablas de origen especificadas en la asignación no contienen claves principales

Respuesta del usuario:

Use tablas de origen que contengan una clave principal, o modifique las tablas de origen como corresponda. Si utiliza varios orígenes, debe crear las relaciones clave principal-clave externa.

RR_4006

ERROR: Error de la revisión de estado. No hay clave en el nodo.

Explicación:

Las tablas de origen especificadas en la asignación no contienen las relaciones clave principal-clave externa apropiadas. Si se utilizan varias tablas de origen con un calificador de origen, cada tabla debe tener una relación clave principal-clave externa.

Respuesta del usuario:

Use tablas de origen que contengan la correspondiente relación clave principal-clave externa, o modifique las tablas de origen como corresponda.

RR_4025

Error al ejecutar el procedimiento almacenado.

Explicación:

Ha solicitado un procedimiento almacenado que no existe en las bases de datos de origen.

Respuesta del usuario:

Compruebe la base de datos de origen del procedimiento almacenado que ha especificado.

Explicación:

El servicio de integración ha detectado un error al intentar ejecutar un procedimiento almacenado.

Respuesta del usuario:

Compruebe si en el registro de la sesión hay mensajes de error relacionados.

RR_4032

Advertencia: El número de puertos clasificados <número de puertos> debe ser menor que el número de campos proyectados <número de puertos de salida conectados>. No se ha tenido en cuenta la solicitud de orden.

Explicación:

El número de puertos de salida conectados de la transformación del calificador de origen para otra transformación es menor que el número introducido en el número del calificador de origen de la opción de puertos clasificados.

Respuesta del usuario:

Cambie el número para que sea inferior o igual al número de puertos conectados en Designer.

RR_4033

Error al analizar el texto de llamada del procedimiento almacenado <texto de la llamada>.

Explicación:

El texto de llamada del procedimiento almacenado especificado es incorrecto.

Respuesta del usuario:

Corrija el texto de la llamada antes de ejecutar la sesión de nuevo.

RR_4034

Error de obtención de metadatos de la columna proyectada.

Explicación:

Error interno.

Respuesta del usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

RR_4035

Error de SQL.

Explicación:

Ocurrió un error al ejecutar la consulta SQL con el origen.

Respuesta del usuario:	<p>Asegúrese de que la base de datos de origen admite la consulta SQL o el reemplazo de consulta SQL que ha introducido.</p> <p>Si ejecuta una asignación de PowerCenter, compruebe que el nombre de definición de origen coincide con el nombre de tabla de la base de datos origen.</p> <p>Si ejecuta una asignación con Developer tool, compruebe que el nombre de objeto de datos de la transformación de lectura coincida con el nombre de tabla de la base de datos de origen.</p>
RR_4036	Error al conectarse a la base de datos <nombre de la base de datos>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos. Es posible que se haya conectado de forma incorrecta.
Respuesta del usuario:	Especifique una información de inicio de sesión que sea correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
RR_4038	Error al configurar los procedimientos almacenados. Sesión-> m_pMapping dañado.
Explicación:	Error interno. El repositorio puede haberse quedado sin memoria o tener inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
RR_4039	La consulta <consulta> definida por el usuario contiene caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos de origen. El carácter no válido comienza en la posición <número> de la consulta.
Explicación:	Ha introducido una consulta que contiene caracteres que no son válidos en la página de código de la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Edite la consulta para que sólo contenga caracteres que estén en la página de códigos de la conexión de la base de datos.
RR_4040	La condición de unión definida por el usuario y/o la condición del filtro de origen <cadena> contiene caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos de origen. El carácter no válido se inicia en la posición <número> de la condición anterior.
Explicación:	La condición de unión o la condición de filtro de origen o la combinación de ambas condiciones de unión y de filtro contienen caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos de origen.
Respuesta del usuario:	Edite la condición de unión, de filtro o ambas para que sólo contengan caracteres que estén en la página de códigos de la conexión de la base de datos.
RR_4041	La condición del filtro de origen <cadena> definida por el usuario contiene caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos de origen. El carácter no válido se inicia en la posición <número> de la condición del filtro.
Explicación:	Ha introducido una condición de filtro que contiene caracteres que no son válidos en la página de código de la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Edite la condición de filtro para que sólo contenga caracteres que estén en la página de códigos de la conexión de la base de datos.

RR_4043	ERROR: Uno o más campos utilizados para particionar orígenes del calificador de origen <nombre de calificador de origen> se han eliminado. Edite y guarde la sesión para corregir la información de partición.
Explicación:	Ha definido una clave de partición para un puerto en el calificador de origen que ha eliminado.
Respuesta del usuario:	Edite la sesión para eliminar la clave de partición del calificador de origen. A continuación, guarde la información de la nueva partición en la sesión y ejecútela de nuevo.

Mensajes RS

RS_39037	Error al iniciar el repositorio <nombre del repositorio>.
Explicación:	El servicio de repositorio no pudo iniciar un proceso de agente de repositorio para el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes de error en el archivo de registro del servicio de repositorio para ver la causa del error. Compruebe que la base de datos del repositorio esté en marcha. Compruebe que la información de configuración del repositorio sea correcta. Compruebe que ningún otro servicio de repositorio esté ejecutando un agente de repositorio para el repositorio.
RS_39061	No se puede iniciar el repositorio <nombre del repositorio> porque se está cerrando.
Explicación:	No se puede iniciar el depósito ya que se encuentra en proceso de cierre.
Respuesta del usuario:	Si desea iniciar el repositorio, espere hasta que se cierre antes de tratar de ponerlo en marcha. Compruebe que el administrador del sistema no esté cerrando el repositorio debido a tareas de mantenimiento.
RS_39068	No se pudo registrar el LDR <nombre de repositorio local> en el GDR <nombre de repositorio global>.
Explicación:	El servicio de repositorio no pudo registrar el repositorio local en el repositorio global debido a que ha especificado incorrectamente la información de conectividad para el repositorio local o global. El mensaje RS_39090 o el mensaje RS_39091 pueden preceder a este mensaje.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para obtener más información.
RS_39090	No se puede completar [registrar] la operación debido a un error al iniciar o conectarse al repositorio <nombre del repositorio>.
Explicación:	El servicio de repositorio no pudo registrar un repositorio local con un repositorio global, ya que no pudo iniciar el proceso de agente de repositorio de uno de los repositorios.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes anteriores para ver el motivo del error. Compruebe también que las bases de datos del repositorio local y global se estén ejecutando y que haya introducido la información de conectividad correctamente.

RS_39091	No se puede completar [anular el registro] la operación debido a un error al iniciar o conectarse al repositorio <nombre del repositorio>.
Explicación:	El servicio de repositorio no pudo anular el registro de un repositorio local en un repositorio global, ya que no pudo iniciar el proceso de agente de repositorio de uno de los repositorios.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes de error en el archivo de registro del servicio de repositorio para ver la causa del error. Compruebe que la base de datos del repositorio esté en marcha. Compruebe que la información de configuración del repositorio sea correcta. Compruebe que ningún otro servicio de repositorio esté ejecutando un agente de repositorio para el repositorio.
RS_39092	No se puede promover el repositorio <nombre del repositorio> a repositorio global debido a un error al iniciar o conectar con el repositorio.
Explicación:	El servicio de repositorio no pudo promover un repositorio local a repositorio global, ya que no pudo iniciar el proceso de agente de repositorio del repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe si hay mensajes de error en el archivo de registro del servicio de repositorio para ver la causa del error. Compruebe que la base de datos del repositorio esté en marcha. Compruebe que la información de configuración del repositorio sea correcta. Compruebe que ningún otro servicio de repositorio esté ejecutando un agente de repositorio para el repositorio.
RS_39107	No se puede iniciar el repositorio <nombre del repositorio> ya que está deshabilitado.
Explicación:	El servicio de repositorio no puede iniciar el repositorio porque está deshabilitado.
Respuesta del usuario:	Habilite el repositorio. Si no puede habilitarlo, es posible que un administrador del repositorio haya deshabilitado el repositorio por tareas de mantenimiento.
RS_39109	No se puede habilitar el repositorio <nombre del repositorio> ya que no está deshabilitado.
Explicación:	El servicio de repositorio no puede habilitar el repositorio porque ya está habilitado.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
RS_39120	ERROR: Esta licencia de producto no permite repositorios globales. Sólo una licencia de PowerCenter puede hacer esto.
Explicación:	No puede crear repositorios globales o promover un repositorio local a repositorio global con la licencia actual.
Respuesta del usuario:	Si desea crear repositorios globales, necesita comprar la opción de desarrollo basado en equipos.
RS_39121	ERROR: Esta licencia de producto no permite registrar o anular el registro de los repositorios. Sólo una licencia de PowerCenter puede hacer esto.
Explicación:	No puede registrar o cancelar el registro de un repositorio local de un repositorio global con la licencia actual.
Respuesta del usuario:	Si desea registrar o cancelar el registro de repositorios en un dominio de repositorio, necesita comprar la opción de desarrollo basado en equipos.
RS_39141	ERROR: Caracteres no válidos en el nombre del repositorio <nombre del repositorio>.
Explicación:	El nombre del repositorio contiene caracteres no válidos.

Respuesta del usuario: Cree una configuración del repositorio. Incluya sólo caracteres válidos cuando especifique el nombre del repositorio.

RS_39145 **No se pudo copiar el repositorio <nombre del repositorio> en el repositorio <nombre del repositorio de destino>.**

Explicación: El servicio de repositorio no puede copiar un repositorio a otra base de datos debido a que ya hay un repositorio en la base de datos de destino.

Respuesta del usuario: Realice una copia de seguridad del repositorio en la base de datos de destino si desea guardar los datos y, a continuación, elimínelo.

Explicación: El servicio de repositorio no puede copiar un repositorio en otra base de datos.

Respuesta del usuario: Compruebe el registro del servidor de la base de datos de destino o los mensajes anteriores en el registro del servicio de repositorio para averiguar la causa del error.

RS_39209 **No se pudo completar una llamada al repositorio <nombre del repositorio>.**

Explicación: El servicio de repositorio no pudo conectarse al agente de repositorio para el repositorio especificado. Es posible que el agente del repositorio esté detenido.

Respuesta del usuario: Compruebe que el agente del repositorio esté en marcha. Compruebe si hay mensajes de error relacionados para obtener más información.

CAPÍTULO 18

Códigos de mensaje S

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes SAPUTIL, 406](#)
- [Mensajes SDKC, 407](#)
- [Mensajes SDKS, 407](#)
- [Mensajes SDKXML, 408](#)
- [Mensajes SF, 409](#)
- [Mensajes SFDC, 415](#)
- [Mensajes SM, 418](#)
- [Mensajes SORT, 422](#)
- [Mensajes SPC, 425](#)
- [Mensajes SQL, 426](#)
- [Mensajes SR, 429](#)

Mensajes SAPUTIL

SAPUTIL_99506 Uso no válido de la opción de ayuda.

Explicación: El comando para visualizar la ayuda *pmsaputil* no es válido.

Respuesta del usuario: Introduzca setparams ayuda *pmsaputil* o startchain ayuda *pmsaputil*.

SAPUTIL_99057 Error con excepción en la llamada para la recepción de datos - <mensaje de error>.

Explicación: La llamada a SAP no devolvió datos.

Respuesta del usuario: Compruebe si hay mensajes de error adicionales de SAP para obtener más información.

SAPUTIL_99072 La conexión con el sistema SAP ha fallado. <mensaje de error>.

Explicación: El servicio de integración no se ha podido conectar con el sistema SAP. Puede que las credenciales de inicio de sesión no sean válidas. O bien, el sistema SAP no está en ejecución.

Respuesta del usuario: Compruebe si hay mensajes de error adicionales de SAP para obtener más información.

SAPUTIL_99076	El contexto proporcionado no es válido.
Explicación:	El parámetro del comando de contexto requiere un valor de BWOHS.
Respuesta del usuario:	Introduzca BWOHS para el parámetro del comando de contexto.

Mensajes SDKC

SDKC_37005	No se ha encontrado ninguna configuración regional global para este proceso.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SDKC_37006	Identificación de página de códigos <ID> no válida.
Explicación:	La página de códigos no es válida.
Respuesta del usuario:	Especifique una página de códigos válida.
SDKC_37007	No se ha podido crear la configuración regional.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SDKC_37008	No se pudo cargar el catálogo de mensajes.
Explicación:	Ha especificado una ruta no válida para el catálogo de mensajes.
Respuesta del usuario:	Especifique una ruta del catálogo de mensajes válida.

Mensajes SDKS

SDKS_38005	No se pudo cargar la biblioteca <biblioteca> para el complemento número <ID>.
Explicación:	PowerCenter no pudo cargar la biblioteca especificada para el complemento del repositorio. Puede que la biblioteca o las bibliotecas dependientes no estén en el directorio adecuado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la biblioteca o las bibliotecas dependientes estén en los directorios adecuados.
SDKS_38006	La versión número <versión> de la interfaz del complemento <ID> no es compatible con la versión <versión> de la interfaz de SDK.
Explicación:	Las versiones del complemento y de SDK no son compatibles.

Respuesta del usuario:	Actualice la versión del complemento a una versión compatible con SDK.
SDKS_38007	Error durante <fase> <lector/escritor> en el complemento número <ID>.
Explicación:	Se produjo un error durante la inicialización o desinicialización del complemento.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error adicionales si desea más información.
SDKS_38200	Nivel de partición [SQ_MSMQ_SOURCE]: Error en el complemento número 310.000 durante inicialización().
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SDKS_38505	El destino <destino> del complemento número <ID> ha indicado que se ha alcanzado el umbral de errores <número>.
Explicación:	El servicio de integración alcanzó el número máximo de errores para la sesión. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Si desea aumentar el número de errores permitidos por sesión, aumente el umbral de errores de la sesión.
SDKS_38605	Para el complemento número <ID> con destino <destino> se ha encontrado un fallo transitorio.
Explicación:	El servicio de integración no pudo grabar datos en el destino por un error de conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se pueda establecer una conexión con el destino.

Mensajes SDKXML

SDKXML_43009	Nivel de complemento: Error de CT en <nombre de función>().
Explicación:	Error del complemento para una transformación personalizada Java o una transformación Java durante la ejecución de una función de nivel de un complemento.
Respuesta del usuario:	Si este mensaje se genera para una sesión que contiene una transformación Java, compile el código de la transformación en Designer y ejecute de nuevo la sesión.

Mensajes SF

SF_31143	Error al intentar la conexión con Salesforce con el proxy <ID de proxy> por el siguiente error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo conectarse a Salesforce con el proxy configurado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_31233	No se pudo configurar la cURL para conectarse con la API masiva de Salesforce. Utilizando la API estándar de Salesforce.
Explicación:	El servicio de integración no se puede conectar con la API masiva de Salesforce. Se conecta, en su lugar, con la API estándar de Salesforce.
Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la sesión. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_31234	Se ha recibido un error de la API masiva de Salesforce. Código de excepción <código>. Mensaje de excepción <mensaje>.
Explicación:	Error interno con la API masiva de Salesforce.
Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la sesión. Si el error se repite, póngase en contacto con Salesforce para recibir información adicional.
SF_31235	Error en la cURL de la API masiva. Mensaje de error <mensaje>.
Explicación:	Error con la API masiva de Salesforce.
Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la sesión. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_31242	Error en el ID de tarea <ID de tarea> de la API masiva.
Explicación:	Error en una tarea de la API masiva de Salesforce.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de actividad por si hay errores relacionados. Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_31253	Error al intentar la conexión con Salesforce a través del proxy <ID de proxy> por el siguiente error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo conectarse a Salesforce utilizando el proxy configurado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_31255	Salesforce no pudo procesar el lote <ID de lote> de la tarea con ID <ID de tarea> por el siguiente error: <mensaje>.
Explicación:	Salesforce no pudo procesar un lote en la sesión de la API masiva de Salesforce.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_31259	La compresión ZLib devolvió el siguiente error: <mensaje>.
Explicación:	Error al comprimir los datos para una sesión de la API masiva de Salesforce.

Respuesta del usuario:	Ejecute de nuevo la sesión. Si el error se repite, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
SF_31324	Error al intentar la conexión con Salesforce a través del proxy <ID de proxy> por el siguiente error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo conectarse a Salesforce utilizando el proxy configurado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_31426	Error al intentar la conexión con Salesforce a través del proxy <ID de proxy> por el siguiente error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo conectarse a Salesforce utilizando el proxy configurado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_31523	Error al intentar la conexión con Salesforce a través del proxy <ID de proxy> por el siguiente error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo conectarse a Salesforce utilizando el proxy configurado.
Respuesta del usuario:	Corrija el error y vuelva a ejecutar la sesión.
SF_34030	Aplicación cliente <aplicación>, conexión <ID de conexión>: error de recv. El sistema devuelve el código de error <número de error>, mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	La aplicación cliente no pudo establecer una conexión.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Deshabilite y habilite también el servicio de integración.
SF_34032	Cerrando la conexión con la aplicación cliente <aplicación> por un ERROR DE PROTOCOLO. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
SF_34033	ERROR DE PROTOCOLO: Se ha recibido un objeto de tipo inesperado <tipo> de la aplicación cliente <aplicación> en la conexión <ID de conexión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
SF_34034	ERROR DE PROTOCOLO: Se ha recibido un objeto de tipo inesperado <tipo> de la aplicación cliente <aplicación> en la conexión <ID de conexión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

SF_34035	ERROR DE PROTOCOLO: Se obtuvo el ID de solicitud <ID de solicitud> al esperar el ID de solicitud <ID de solicitud> desde la aplicación cliente <aplicación> en la conexión <ID de conexión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34036	ERROR DE PROTOCOLO: Se obtuvo la clave de solicitud <clave> al esperar la clave de solicitud <clave> desde la aplicación cliente <aplicación> en la conexión <ID de conexión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34037	ERROR DE PROTOCOLO: Se obtuvo el tipo de solicitud <tipo de solicitud> en el estado <estado> desde la aplicación cliente <aplicación> en la conexión <ID de conexión>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34062	No se puede abrir el administrador de control del servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34063	No se puede cerrar el administrador de control del servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34064	No se puede bloquear la base de datos del servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34065	No se puede desbloquear la base de datos del servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34066	No se puede abrir el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

SF_34067	No se puede cerrar el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34068	No se puede consultar el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34069	No se puede controlar el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34070	No se puede detener el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34071	No se puede eliminar el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34072	No se puede crear el servicio.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34094	Se obtuvo una señal fatal. Este proceso del servidor se anulará dentro de poco.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34095	Se anula este proceso por una señal fatal.
Explicación:	Error interno. Este mensaje va precedido por SF_34094.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SF_34096	Se obtuvo la señal SIGFPE. Se anuló este proceso del servidor.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

SF_34098	Error en la asignación de memoria. Agotada memoria virtual.
Explicación:	El servicio de integración necesita más memoria.
Respuesta del usuario:	Aumente la cantidad de memoria virtual en el sistema del servicio de integración.
SF_34105	Error al redirigir los mensajes de error estándar (stderr) al archivo <nombre de archivo>. El error del sistema es <número de error del sistema> <mensaje de error del sistema>.
Explicación:	Habilitó la propiedad personalizada del servicio de integración ConsoleOutputFilename para redirigir la salida estándar y los mensajes de error estándar a un archivo. El servicio de integración no pudo redirigir los mensajes de error estándar y no se pudo inicializar. Puede ser debido a recursos insuficientes, como descriptores del archivo o memoria.
Respuesta del usuario:	Revise el error y póngase en contacto con el administrador del sistema.
SF_34106	Error al redirigir los mensajes de salida estándar (stdout) al archivo <nombre de archivo>. El error del sistema es <número de error del sistema> <mensaje de error del sistema>.
Explicación:	Habilitó la propiedad personalizada del servicio de integración ConsoleOutputFilename para redirigir la salida estándar y los mensajes de error estándar a un archivo. El servicio de integración no pudo redirigir los mensajes de salida estándar y no se pudo inicializar. Puede ser debido a recursos insuficientes, como descriptores del archivo o memoria.
Respuesta del usuario:	Revise el error y póngase en contacto con el administrador del sistema.
SF_34109	No se pudo abrir el archivo <nombre de archivo> para redirigir los mensajes de salida de la consola (stdout/stderr). El mensaje de error es <número de error del sistema> <mensaje de error del sistema>.
Explicación:	Habilitó la propiedad personalizada del servicio de integración ConsoleOutputFilename para redirigir la salida estándar y los mensajes de error estándar a un archivo. El servicio de integración no pudo abrir el archivo para grabar mensajes.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que el usuario que inicia el servicio de integración tenga permiso de escritura en el directorio del archivo.</p> <p>Revise el error y póngase en contacto con el administrador del sistema.</p>
SF_34120	No se puede persistir GUID de solicitud <GUID>, efectuada por la aplicación cliente <nombre de cliente> en el host <nombre de host> con la conexión <nombre de conexión>. La solicitud no se ejecutará tras un fallo del proceso de servicio.
Explicación:	Durante un fallo transitorio, el servicio de integración no pudo tener acceso a \$PMStorageDir para almacenar la solicitud de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración pueda tener acceso a \$PMStorageDir. Si el directorio no existe o no se puede grabar en él, la solicitud no se puede persistir.
SF_34130	No se pueden obtener los archivos de almacenamiento en el directorio <nombre del directorio>.
Explicación:	El directorio de almacenamiento no existe o no hay archivos de almacenamiento en este directorio.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la ruta de acceso al directorio \$PMStorageDir se haya definido en un directorio que exista y que tenga los permisos adecuados de escritura para el directorio.

SF_34132	Errores al leer los archivos de almacenamiento.
Explicación:	No tiene permiso de escritura o el disco está lleno.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de tener permiso de escritura y de que el disco tenga espacio suficiente para el archivo de almacenamiento.
SF_34134	Error al grabar en el archivo de almacenamiento <nombre de archivo>.
Explicación:	No tiene permiso de escritura o el disco está lleno.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de tener permiso de escritura y de que el disco tenga espacio suficiente para el archivo de almacenamiento.
SF_34135	Errores al grabar en los archivos de almacenamiento.
Explicación:	El servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio para grabar el estado de las operaciones.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario definido para iniciar los servicios de Informática tenga permiso de escritura y que el disco tenga espacio suficiente para el archivo de almacenamiento.
SF_34136	Error al quitar el archivo de almacenamiento <nombre de archivo>.
Explicación:	El archivo de almacenamiento se está usando o no tiene permisos de escritura para dicho archivo.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de tener permiso de escritura y de que el disco tenga espacio suficiente para el archivo de almacenamiento.
SF_34155	El proceso secundario <ID de proceso> terminó a causa de un número de error de anulación falso.
Explicación:	La tarea Sesión o Comando salió de forma inesperada y el equipo que ejecuta el proceso del servicio de integración generó un error.
Respuesta del usuario:	Utilice el número de error para determinar la causa. Si indica un error de falta de memoria, aumente el espacio de intercambio o reduzca el umbral máximo de los procesos. Este umbral se define en la ficha Propiedades para el nodo en Administrator Tool. Revise el archivo núcleo del proceso para la tarea Comando.
SF_34160	La disponibilidad elevada está deshabilitada. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
Explicación:	Una propiedad personalizada del servicio de integración se ha configurado para deshabilitar la disponibilidad elevada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Mensajes SFDC

SFDC_31101	Error de inicio de sesión. Usuario <nombre de usuario de inicio de sesión>. Código de error <código de error>. Motivo <mensaje de error>.
Explicación:	Intentó iniciar una sesión en Salesforce.com con un nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
SFDC_31102	Error en la consulta. Usuario <nombre de usuario de inicio de sesión>. SOSQL <consulta SOSQL>. Código de error <código de error>. Motivo <mensaje de error>.
Explicación:	La consulta SOSQL no se pudo ejecutar.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31103	Error en QueryMore. Usuario <nombre de usuario de inicio de sesión>. SOSQL <consulta SOSQL>. Índice de lote de consulta <lote de consulta>. Código de error <código de error>. Motivo <mensaje de error>.
Explicación:	La operación queryMore no se pudo ejecutar.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31105	Los campos no coinciden. Nombre de campo esperado <nombre de campo>. Nombre de campo devuelto <nombre de campo>.
Explicación:	El nombre de campo definido en la definición de origen o destino no coincide con el nombre de campo que devuelve Salesforce.com.
Respuesta del usuario:	Cambie el nombre del campo en la definición de origen o destino para que coincida con el nombre en el objeto Salesforce.
SFDC_31106	Error en GetServerTimestamp. Usuario <nombre de usuario de inicio de sesión>. Código de error <código de error>. Motivo <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo recuperar las marcas de tiempo del sistema actual del servicio Salesforce.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31107	Error en GetDeleted. Usuario <nombre de usuario de inicio de sesión>. Hora de inicio <hora>. Hora de fin <hora>. Código de error <código de error>. Motivo <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo recuperar una lista de instancias de objeto que se eliminaron de los datos de una organización en el intervalo de tiempo especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31112	El valor del intervalo de flush no es válido <número de segundos>. Debe haberse definido en un valor entero positivo.
Explicación:	El valor del intervalo de flush para la captura de datos de cambio no es válido.

Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, defina el intervalo de flush en un valor entero positivo si utiliza la captura de datos de cambio.
SFDC_31113	Error en la conversión. Nombre de campo <nombre de campo>. Valor de datos <valor del campo antes de la conversión>.
Explicación:	Error al convertir los datos del tipo de datos de Salesforce al tipo de datos de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Compruebe el tipo de datos del campo y efectúe los cambios necesarios antes de volver a ejecutar la sesión.
SFDC_31114	Los errores de fila <número de errores de fila> excedieron el umbral de la sesión <umbral de error>.
Explicación:	El número de errores de fila era mayor que el número de errores permitidos por el umbral de error de la sesión.
Respuesta del usuario:	Corrija los errores de fila y vuelva a ejecutar la sesión.
SFDC_31115	El origen <nombre de origen> y el calificador de origen de aplicación <nombre del calificador de origen de aplicación> tienen números de campo diferentes.
Explicación:	El origen y la transformación del calificador de origen de aplicación no tienen el mismo número de campos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el origen y el calificador de origen de aplicación tengan el mismo número de campos.
SFDC_31116	El campo de origen <nombre de campo de origen> y el campo del calificador de origen de aplicación <nombre del campo del calificador de origen de aplicación> no tienen el mismo nombre.
Explicación:	El nombre del campo de origen no coincide con el nombre del puerto del calificador de origen de aplicación.
Respuesta del usuario:	Cambie el nombre del puerto en la transformación del calificador de origen de aplicación para que coincida con el nombre del origen.
SFDC_31117	El campo de origen <nombre de campo de origen> y el campo del calificador de origen de aplicación <nombre del campo del calificador de origen de aplicación> no tienen la misma posición de campo.
Explicación:	El campo del origen no tiene la misma posición que el campo de la transformación del calificador de origen de aplicación.
Respuesta del usuario:	Mueva el campo de la transformación del calificador de origen de aplicación para que coincida con la posición del campo en el origen.
SFDC_31118	El campo de origen <nombre de campo de origen> y el campo del calificador de origen de aplicación <nombre del campo del calificador de origen de aplicación> no tienen el mismo tipo de datos, precisión o escala.
Explicación:	El campo de origen no tiene el mismo tipo de datos, precisión o escala que el campo de la transformación del calificador de origen de aplicación.
Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de datos, precisión y escala en el campo del calificador de origen de aplicación para que coincida con el tipo de datos, precisión y escala del campo de origen.

SFDC_31201	Error de inicio de sesión. Usuario <nombre de usuario de inicio de sesión>. Código de error <código de error>. Motivo <mensaje de error>.
Explicación:	Intentó iniciar una sesión en Salesforce.com con un nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
SFDC_31202	Se ha recibido un error de salesforce.com Campos <nombre de campo>. Código de estado <código de estado>. Mensaje <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear, actualizar, upsert o eliminar un objeto de Salesforce.com.
Respuesta del usuario:	Lea el mensaje de error y efectúe los cambios necesarios. Si desea más información, busque el código de error en la documentación de Salesforce.com
SFDC_31203	Se ha recibido un error en una solicitud de creación. Código de error <código de error>. Subcódigo de error <subcódigo de error>. Motivo <mensaje de error>. Detalle <detalle de error>.
Explicación:	Error en una solicitud de creación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31204	Se ha recibido un error en una solicitud de actualización. Código de error <código de error>. Subcódigo de error <subcódigo de error>. Motivo <mensaje de error>. Detalle <detalle de error>.
Explicación:	Error en una solicitud de actualización.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31205	Se ha recibido un error en una solicitud de eliminación. Código de error <código de error>. Subcódigo de error <subcódigo de error>. Motivo <mensaje de error>. Detalle <detalle de error>.
Explicación:	Error en una solicitud de eliminación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31206	Se ha recibido un error en una solicitud de upsert. Código de error <código de error>. Subcódigo de error <subcódigo de error>. Motivo <mensaje de error>. Detalle <detalle de error>.
Explicación:	Error en una solicitud de upsert.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
SFDC_31207	Upsert se ha activado pero falta un ID externo.
Explicación:	Se ha habilitado la opción Tratar inserción/actualización como upsert, pero no se ha proporcionado ningún ID externo.

Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya definido el ID externo en el objeto Salesforce. Compruebe también que el ID externo esté conectado en la asignación.
SFDC_31208	Se ha encontrado una fila para actualizar o eliminar, pero la columna ID no está conectada.
Explicación:	La columna ID no está conectada, pero es un dato necesario para actualizar o eliminar.
Respuesta del usuario:	Conecte la columna ID en la asignación. Si se encontró una fila para actualizar o eliminar, puede comprobar también que ninguna fila para actualizar o eliminar alcance el destino.

Mensajes SM

SM_7024	Error fatal de análisis de transformación: La cláusula Filter no evaluó un valor numérico.
Explicación:	La condición del filtro que especificó en la transformación Filter no ha evaluado un valor numérico.
Respuesta del usuario:	Verifique si la condición del filtro evalúa un valor numérico.
SM_7027	Error en la evaluación de la transformación, la fila actual se ha omitido. Intentó eliminar una fila que no existía.
Explicación:	El servicio de integración no pudo evaluar una expresión con una determinada fila, lo que le ha obligado a omitir dicha fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de la sesión si desea información sobre la fila que se ha omitido.
SM_7038	Error de agregado: El modo de movimiento de datos <modo de movimiento de datos para el servicio de integración> para el servicio de integración no coincide con el modo de movimiento de datos <modo de movimiento de datos en memoria caché> en la memoria caché.
Explicación:	Inició una sesión con la agregación incremental tras cambiar el modo de movimiento de datos del servicio de integración. El servicio de integración no puede tener acceso a los archivos de agregación incrementales creados en un modo de movimiento de datos diferente.
Respuesta del usuario:	Elimine los actuales archivos de agregación incrementales o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado. Si el modo de movimiento de datos del servicio de integración se cambió por error, cambie de nuevo el modo de movimiento de datos a su configuración original.
SM_7051	Error de agregado: La marca de tiempo del archivo índice es anterior a la marca de tiempo de la transformación de agregación o de la asignación.
Explicación:	Modificó una asignación que contenía una transformación de agregación o modificó la transformación de agregación. Después, cuando ejecutó la sesión de agregación incremental, el servicio de integración intentó volver a usar el archivo de memoria caché existente que no era válido con las modificaciones de agregación.

Respuesta del usuario:	La marca de tiempo de la asignación y de la transformación de agregación deben ser anteriores al archivo de la memoria caché. Reinicialice la memoria caché de agregado o elimine el archivo de memoria caché manualmente.
SM_7072	Error de agregado: Se esperaba que las claves fuesen descendentes.
Explicación:	Seleccionó la opción Entrada ordenada en una transformación de agregación, pero los datos que entran en la transformación de agregación no están ordenados.
Respuesta del usuario:	Ordene los datos antes de la transformación de agregación o deseleccione la opción Entrada ordenada. Puede ordenar los datos con la opción Puertos ordenados en la transformación de calificador de origen, o puede usar una transformación de ordenación.
SM_7073	Error de agregado: Se esperaba que las claves fuesen ascendentes.
Explicación:	Seleccionó la opción Entrada ordenada en una transformación de agregación, pero los datos que entran en la transformación de agregación no están ordenados.
Respuesta del usuario:	Ordene los datos antes de la transformación de agregación o deseleccione la opción Entrada ordenada. Puede ordenar los datos con la opción Puertos ordenados en la transformación de calificador de origen, o puede usar una transformación de ordenación.
SM_7087	Error de agregado: la página de códigos <página de códigos> y la página de códigos de la memoria caché <página de códigos> no son compatibles bidireccionalmente.
Explicación:	Ha cambiado la página de códigos de la sesión con la agregación incremental. La nueva página de códigos no es compatible con la página de códigos anterior. Por tanto, los datos de la memoria caché de agregado no son compatibles con la nueva página de códigos de la sesión.
Respuesta del usuario:	Si desea volver a utilizar los datos en la caché, configure la página de códigos de la sesión actual con una página de códigos que sea compatible. De no ser así, reinicialice la memoria caché o elimine el archivo de la memoria caché manualmente.
SM_7088	Error de agregado: el orden de clasificación <orden de clasificación> y el orden de clasificación de la memoria caché <orden de clasificación> no coinciden.
Explicación:	Ha cambiado el orden de clasificación de la sesión. El nuevo orden de clasificación no es compatible con el orden de clasificación de la página de códigos anterior. Por tanto, los datos de la memoria caché de agregado no son compatibles con la nueva página de códigos de la sesión.
Respuesta del usuario:	Si desea volver a utilizar los datos en la caché, configure el orden de clasificación de la sesión actual a un orden de clasificación de la página de códigos que sea compatible. De no ser así, reinicialice la memoria caché o elimine el archivo de la memoria caché manualmente.
SM_7089	Error de agregado: Página de códigos desconocida <página de códigos> en la memoria caché de agregación.
Explicación:	El servicio de integración no puede identificar la página de códigos usada para crear la memoria caché incremental de agregación porque la memoria caché se generó en un entorno de servidor diferente con una página de códigos diferente.
Respuesta del usuario:	Reinicialice la memoria caché o elimine el archivo de la memoria caché manualmente.

SM_7091	Error fatal al analizar la transformación: La expresión de la estrategia de actualización no evaluó un valor numérico.
Explicación:	La expresión de la estrategia de actualización que ha especificado en la transformación de estrategia de actualización no ha evaluado un valor numérico.
Respuesta del usuario:	Verifique si la expresión de la estrategia de actualización evalúa un valor numérico.
SM_7096	Error de agregado: No se puede ejecutar la utilidad de actualización de la memoria caché <nombre de utilidad>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos incrementales de agregación porque no pudo ubicar la utilidad de actualización de la memoria caché especificada.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la utilidad de actualización de la memoria caché, pmcacheupgr en UNIX o pmcacheupgr.exe en Windows, esté en el directorio de instalación de servicios de PowerCenter.
SM_7099	Error fatal: El encabezado de archivos incrementales de agregación para la transformación de agregación <nombre de transformación> tiene datos no válidos.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos incrementales de agregación porque los archivos contienen datos corruptos.
Respuesta del usuario:	Si dispone de una copia de seguridad de los archivos incrementales de agregación, sustituya los archivos corruptos con los archivos de la copia de seguridad y ejecute de nuevo la sesión. De no ser así, elimine los archivos incrementales de agregación o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.
SM_7200	Error al leer desde los archivos de agregación incremental para la transformación de agregación <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque el servicio de integración no tiene permiso de lectura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario que inicia los servicios Informatica tenga permiso de lectura en el directorio del archivo.
SM_7202	Error en la actualización de los archivos de agregación incremental para la transformación de agregación <nombre de transformación>. No se pueden escribir datos en el nuevo archivo de memoria caché. Compruebe que haya suficiente espacio de disco disponible.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque el directorio de la memoria caché no tiene espacio de disco suficiente o el servicio de integración no tiene permiso de escritura en el directorio de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el espacio libre del disco o compruebe que el usuario que inicia los servicios Informatica tenga permiso de escritura en el directorio del archivo.
SM_7203	La longitud de la clave de la transformación <nombre de transformación> ha cambiado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque cambió la precisión de uno o más de los grupos por puertos en la transformación de agregación.
Respuesta del usuario:	Para volver a utilizar los datos en la memoria caché, vuelva a la última versión de la asignación. De no ser así, elimine los archivos de agregación incremental o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.

SM_7204	El tamaño de fila de la transformación <nombre de transformación> ha cambiado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque cambió la precisión de uno o más puertos en la transformación de agregación que no se definieron como grupo por puertos.
Respuesta del usuario:	Para volver a utilizar los datos en la memoria caché, vuelva a la última versión de la asignación. De no ser así, elimine los archivos de agregación incremental o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.
SM_7207	Error de actualización de agregación incremental.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error adicionales si desea más información.
SM_7208	Se ha modificado la asignación desde la que se guardaron por última vez los archivos de agregación incremental para la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque modificó una asignación que contenía una transformación de agregación o modificó la transformación de agregación. Después, cuando ejecutó la sesión de agregación incremental, el servicio de integración intentó volver a usar el archivo de memoria caché existente que no era válido con las modificaciones de agregación.
Respuesta del usuario:	Para volver a utilizar los datos en la memoria caché, vuelva a la última versión de la asignación. De no ser así, elimine los archivos de agregación incremental o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.
SM_7209	La memoria caché para la transformación <nombre de transformación> se creó en un modo de precisión distinto del especificado por la sesión.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque la opción de sesión Habilitar alta precisión que se usó para los archivos de agregación incremental difiere de la opción usada en la sesión actual.
Respuesta del usuario:	Si la opción de sesión Habilitar alta precisión se modificó por error, cambie la opción a su configuración original. De no ser así, elimine los archivos de agregación incremental o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.
SM_7210	El número de particiones ha cambiado desde la creación de la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque modificó el número de particiones de la sesión.
Respuesta del usuario:	Para volver a usar los datos en la memoria caché, cambie otra vez el número de particiones al valor original. De no ser así, elimine los archivos de agregación incremental o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.
SM_7211	El modo de movimiento de datos del servicio de integración difiere del modo de movimiento de datos utilizado cuando se creó la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar los archivos de agregación incremental porque inició la sesión con archivos de agregación incremental tras cambiar el modo de movimiento de datos del servicio de integración. El servicio de integración no puede tener acceso a los archivos de agregación incremental creados en un modo de movimiento de datos diferente.

Respuesta del usuario: Si el modo de movimiento de datos del servicio de integración se cambió por error, cambie de nuevo el modo de movimiento de datos a su configuración original. De no ser así, elimine los archivos de agregación incremental o configure la sesión para que reinicialice la memoria caché de agregado.

SM_7217 **Error: No se pudo expandir la anulación de actualización <texto> para la instancia de destino <nombre de destino>.**

Explicación: El servicio de integración no puede expandir un parámetro o una variable en la anulación de actualización de destino.

Respuesta del usuario: Compruebe que el parámetro o la variable se hayan definido correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en dicho archivo coincida con el tipo de datos del parámetro o la variable. Por ejemplo, en el archivo de parámetros no puede configurar una variable de asignación de entero como una cadena de texto.

Explicación: El servicio de integración no puede expandir el parámetro o la variable en la anulación de actualización de destino por un error interno.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

SM_7218 **Las funciones de agregado sólo se permiten en las transformaciones de agregación.**

Explicación: Una transformación que no es una transformación de agregación contiene una expresión con una función de agregado. Dado que las funciones de agregado sólo se pueden utilizar en transformaciones de agregación, la expresión no es válida. Puede que la función de agregado se haya transferido a la expresión de transformación con un parámetro o variable de asignación.

Respuesta del usuario: Compruebe la expresión de transformación para ver si utiliza una función de agregado. Si la expresión de transformación contiene parámetros o variables de asignación, asegúrese de que sus valores no contengan funciones de agregado.

SM_7219 **Error fatal al analizar la transformación de búsqueda. Compruebe que la condición de actualización de la memoria caché dinámica de la transformación de búsqueda <nombre de transformación> evalúe un valor numérico.**

Explicación: La expresión para actualizar la memoria caché dinámica de la transformación de búsqueda no evalúa un valor numérico.

Respuesta del usuario: Compruebe que la condición de actualización de la memoria caché dinámica evalúe un valor numérico.

Mensajes SORT

SORT_40046 **Error en Mmap <número de bytes> bytes de /dev/zero: <mensaje de error>. Aumente el espacio de intercambio o reduzca el tamaño de la memoria caché en la transformación <nombre de transformación>.**

Explicación: El servicio de integración no pudo asignar memoria para la transformación de ordenación o de búsqueda porque no hay suficiente memoria.

Respuesta del usuario:	Libere recursos de memoria o aumente el espacio de intercambio en el sistema del servicio de integración. También puede reducir el tamaño de la memoria caché para que coincida con la memoria disponible.
SORT_40090	Sólo hay <cantidad de memoria disponible> megabytes de <memoria total> disponibles. Aumente el espacio de intercambio o reduzca el tamaño de la memoria caché en la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	Ejecutó la sesión en un servicio de integración UNIX y el tamaño necesario de la caché de la transformación especificada excede la memoria máxima permitida para los procesos que se ejecutan en un equipo UNIX.
Respuesta del usuario:	Aumente el límite de memoria para los procesos del equipo UNIX.
SORT_40095	No se pudo tener acceso al archivo o al sistema de archivos <nombre de archivo o de sistema de archivos>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo tener acceso al archivo especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que tenga permiso de lectura para el archivo en cuestión.
SORT_40096	El archivo temporal <nombre de archivo> no se pudo abrir. <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir un archivo temporal para la transformación de ordenación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario que inició el servicio de integración tenga permiso de lectura, escritura y ejecución para el directorio de trabajo de la transformación de ordenación.
SORT_40102	Esta clasificación necesita <valor> MB de memoria, como mínimo.
Explicación:	El valor que especificó para el tamaño de la caché de la transformación de ordenación es demasiado pequeño. El servicio de integración no puede efectuar la operación de clasificación.
Respuesta del usuario:	Aumente el tamaño de la memoria caché de la transformación de ordenación.
SORT_40111	Esta clasificación se ha cancelado.
Explicación:	El servicio de integración canceló la operación de clasificación.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes anteriores para determinar la causa del error.
SORT_40179	No hay espacio suficiente para asignar <cantidad de memoria> MB de memoria: <mensaje de error>. Aumente el espacio de intercambio o reduzca el tamaño de la memoria caché en la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo asignar memoria para la transformación de ordenación o de búsqueda porque no hay suficiente memoria.
Respuesta del usuario:	Libere recursos de memoria o aumente el espacio de intercambio en el sistema del servicio de integración. También puede reducir el tamaño de la memoria caché para que coincida con la memoria disponible.

SORT_40189	La biblioteca de clasificación no pudo crear un subproceso.
Explicación:	El sistema del servicio de integración no tiene recursos suficientes para ejecutar la operación de clasificación.
Respuesta del usuario:	Cierre aplicaciones y libere recursos del sistema del servicio de integración. Cuando los haya liberado, reinicie el flujo de trabajo.
SORT_40304	Esta operación parece necesitar <valor> MB de memoria; se puede realizar una paginación en exceso; continuando.
Explicación:	Especificó un tamaño de la memoria caché para la ordenación que está por encima del tamaño mínimo necesario de la memoria caché, pero el tamaño de la memoria caché de la ordenación es pequeño en comparación con el tamaño de los datos entrantes. El servicio de integración puede proceder con la operación de clasificación, pero el rendimiento de la sesión bajará.
Respuesta del usuario:	Para aumentar su rendimiento, aumente el tamaño de la memoria caché de la transformación de ordenación.
SORT_40401	Error fatal de clasificación en la función <nombre de función>. Errno = <número de error>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SORT_40406	Error <mensaje de error> en la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error en la transformación de ordenación o de búsqueda especificada.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, lea el mensaje de error que se muestra en éste y en otros mensajes de error del registro de la sesión.
SORT_40407	Error <mensaje de error> en la transformación <nombre de transformación>, en la partición <número de partición>.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error cuando procesó una fila en la partición y la transformación especificadas.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, lea el mensaje de error que se muestra en éste y en otros mensajes de error del registro de la sesión.
SORT_40409	Error interno de ordenación <error>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SORT_40414	Error: El tamaño total de la fila <tamaño de la fila> en la transformación <nombre de transformación> es superior al máximo permitido [8 MB].
Explicación:	La suma de todos los tamaños de puerto en la transformación de ordenación o de búsqueda excede los 8 MB.
Respuesta del usuario:	En la asignación, desconecte los puertos que no necesite. Considere la posibilidad de rediseñar la asignación para reducir el número de puertos en la transformación especificada o reduzca la precisión de una cadena larga o de los puertos binarios.

SORT_40415	El directorio de trabajo <nombre de directorio> no existe.
Explicación:	El nombre especificado para el directorio de trabajo de la transformación de ordenación no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la opción Directorio de trabajo en las propiedades de la transformación de ordenación indique un directorio que exista.
SORT_40416	El directorio de trabajo <directorio> no tiene permisos de lectura/escritura/ejecución.
Explicación:	El usuario que inició el servicio de integración no tiene permisos de lectura, escritura y ejecución para el directorio de trabajo de la transformación de ordenación.
Respuesta del usuario:	Otorgue estos permisos para el directorio de trabajo de la transformación de ordenación al usuario que inicie el servicio de integración.
SORT_40424	Error: El tamaño de memoria <tamaño de memoria> especificado para la transformación de ordenación excede el espacio de dirección de 32 bits. No puede ser mayor de <número> en un servidor de 32 bits.
Explicación:	El tamaño de la memoria caché de la transformación de ordenación es demasiado grande.
Respuesta del usuario:	Reduzca el tamaño en las propiedades de la sesión.

Mensajes SPC

SPC_10027	No se puede iniciar el proceso para el servicio <nombre del servicio> en el nodo <nombre de nodo>. El proceso se está cerrando. Inténtelo de nuevo más tarde.
Explicación:	El servicio se está cerrando. No puede habilitar el servicio hasta que no se haya cerrado completamente.
Respuesta del usuario:	Para habilitar el servicio, deshabilítelo primero y habilítelo de nuevo después.
SPC_10039	No se pudo iniciar el servicio del concentrador de servicios web de PowerCenter de Informatica en el puerto <número de puerto> porque este puerto se está usando.
Explicación:	El número de puerto asignado al concentrador de servicios web ya se está usando.
Respuesta del usuario:	Configure de nuevo el concentrador de servicios web para que use un número de puerto diferente.
SPC_10052	El dominio no pudo reiniciar el servicio <nombre del servicio> tras alcanzar el número máximo de intentos de reinicio <número de intentos de reinicio>.
Explicación:	El proceso del servicio de la aplicación ya no está disponible. El dominio no pudo reiniciar el proceso del servicio de aplicación para el número especificado de intentos de reinicio, o el directorio de instalación de la versión del servicio ya no es válido.

Respuesta del usuario:	<p>Consulte el registro del dominio y del servicio de aplicación por si hay errores. Solucione los errores y reinicie el proceso del servicio de aplicación en Administrator Tool.</p> <p>Si el directorio de instalación de la versión de servicio se modificó, actualice el nodo con <i>infasetup</i> UpdateGatewayNode o UpdateWorkerNode.</p>
------------------------	---

Mensajes SQL

SQL_50001	La API IOutputBuffer::setRowType() ha fallado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo generar una fila de salida desde la transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Revise los mensajes de error anteriores si desea más información.
SQL_50002	Se ha devuelto NULL DB Handle.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar a una base de datos mediante una conexión dinámica con una transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Los datos de origen contienen datos de conexión no válidos. El nombre de usuario de la base de datos, la contraseña de la base de datos, el servidor o la cadena de conexión no son correctos.
SQL_50003	ScriptName está vacío.
Explicación:	La transformación SQL se ha configurado para ejecutarse en un script SQL externo pero el puerto ScriptName no contiene datos.
Respuesta del usuario:	El puerto ScriptName debe contener el nombre y la ruta de acceso del archivo que contiene un script SQL que debe ejecutarse para cada fila de entrada. Compruebe que el puerto ScriptName esté conectado y que los datos de origen contengan el nombre del archivo.
SQL_50004	SetProperty ha fallado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo configurar las propiedades de la base de datos para una conexión dinámica de transformación SQL.
Respuesta del usuario:	La conexión dinámica contiene pares de nombre-valor en las opciones avanzadas. Compruebe que haya escrito correctamente las opciones y que sean válidas para el tipo de base de datos. Las opciones avanzadas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
SQL_50005	El nombre de objeto de conexión lógica está vacío.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar a una base de datos para esta fila porque el puerto LogicalConnectionObject de la transformación SQL no contiene datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el puerto LogicalConnectionObject esté conectado y que los datos de origen contengan un nombre de objeto de conexión válido en todas las filas.
SQL_50006	FlushOutRow ha fallado.
Explicación:	El servicio de integración no pudo generar una fila de salida desde la transformación SQL.

Respuesta del usuario:	Revise los mensajes de error anteriores si desea más información.
SQL_50007	Se ha producido un error ODL. Consulte el puerto de error predefinido si desea un mensaje de error más detallado.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error de base de datos al procesar una consulta SQL desde la transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Revise los mensajes de error del puerto SQLError de la transformación SQL.
SQL_50008	El número de columnas de la consulta de selección es mayor que el número de puertos de salida en la transformación SQL.
Explicación:	La transformación SQL no tiene un puerto de salida para todas las columnas de la instrucción SQL SELECT.
Respuesta del usuario:	Añada los puertos de salida que faltan a la transformación SQL.
SQL_50009	La información de conexión estática es inapropiada para crear un proceso de control de base de datos válido.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse a la base de datos porque la conexión definida en las conexiones del administrador del flujo de trabajo no es válida para la transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Use una conexión de base de datos relacional para la transformación SQL. Compruebe que el tipo de base de datos de la conexión sea válido para la transformación SQL.
SQL_50010	Error: No se ha podido crear el proceso de control de archivo.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar el archivo de script para la transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de script exista y que el servicio de integración pueda tener acceso a él.
SQL_50011	La consulta SQL introducida mediante Designer está vacía.
Explicación:	Se ha configurado una transformación SQL para que se ejecute en el modo consulta. La transformación, sin embargo, no tiene una consulta SQL.
Respuesta del usuario:	Añada una consulta SQL a la transformación.
SQL_50013	Error al configurar los datos en el destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo grabar los datos de salida desde la transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error anteriores si desea más información.
SQL_50014	Error al obtener los datos de origen.
Explicación:	El servicio de integración no pudo tener acceso a los datos de origen para la transformación SQL.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error anteriores si desea más información.

SQL_50015	No se ha podido conectar a la base de datos.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar a la base de datos con los datos de conexión dinámicos del origen.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña y la cadena de conexión sean correctos.
SQL_50017	No se ha podido obtener el atributo de nombre de la conexión relacional desde el repositorio.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar el nombre de la conexión de la base de datos en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de la conexión de la base de datos sea un nombre válido en las conexiones del administrador del flujo de trabajo.
SQL_50018	No se han podido obtener las conexiones.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar a la base de datos con la conexión dinámica.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña y la cadena de conexión sean correctos.
SQL_50070	Se ha alcanzado el umbral de errores.
Explicación:	El recuento de errores de la fila excedió el umbral de errores. Puede omitir los errores SQL si habilita la opción Continuar si hay errores en una fila. El servicio de integración continúa ejecutando el resto de las instrucciones SQL para la fila. Sin embargo, la sesión genera un error cuando el recuento de errores excede el umbral especificado.
Respuesta del usuario:	Revise los errores SQL en el puerto SQL_Error. El puerto SQL contiene los mensajes de error y las instrucciones SQL con error.
SQL_50071	La sesión ha fallado porque ha ocurrido un fallo de conexión después de que la transformación SQL pasara algunas de las filas de salida hacia abajo.
Explicación:	Se ha producido un error en la conexión de la base de datos mientras la transformación SQL estaba ejecutando una instrucción SELECT. Algunas filas de la base de datos ya se habían pasado desde la transformación SQL al canal. El servicio de integración no pudo volver a conectarse a la base de datos y no pudo continuar con el proceso sin duplicar las filas de salida.
Respuesta del usuario:	Ninguno. Mensaje informativo.
SQL_50072	Ha ocurrido un error al expandir un parámetro o variable en el entorno SQL <conexión o entorno de transacción SQL> para el objeto de conexión <nombre de conexión>.
Explicación:	La transformación SQL usa un objeto de conexión que se ha configurado con la conexión o la transacción SQL. SQL contiene un parámetro o variable que el servicio de integración no puede resolver.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro o la variable se hayan definido correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en dicho archivo coincida con el tipo de datos del parámetro o la variable. Por ejemplo, no puede configurar una variable de asignación de entero a una cadena de texto en el archivo de parámetros.

Mensajes SR

SR_17000	Error de obtención de metadatos de la columna proyectada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SR_17001	La longitud máxima de la columna es cero.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SR_17004	ERROR: Error en la conexión. No se ha cargado el controlador de SAP.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SR_17005	ERROR: Error en la conexión: Mensaje de error de SAP <mensaje de SAP>.
Explicación:	No se pudo establecer una conexión entre PowerCenter y SAP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de SAP. Consulte también el archivo de seguimiento RFC o el registro del sistema SAP si desea más detalles.
SR_17006	Se desconoce el modo de transferencia de datos. El modo sólo puede ser ensayo o secuencia.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SR_17007	ERROR: Error en la ejecución: Mensaje de error de SAP <nombre de programa ABAP, nombre de archivo de ensayo o calificador de origen de la aplicación> SAP <mensaje de error>.
Explicación:	Hubo un problema con la comunicación de RFC y SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje detallado en el registro de la sesión. Si desea más detalles, consulte el archivo de seguimiento de RFC, el registro del sistema de SAP y la documentación de SAP. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica si necesita más ayuda.
SR_17009	Error en CPIC: <mensaje de error>.
Explicación:	Generó el programa ABAP para una asignación en un sistema SAP, pero ejecutó la sesión con la asignación en otro sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Genere de nuevo el programa ABAP para la asignación contra el sistema de origen y ejecute la sesión en el mismo sistema SAP.
SR_17010	Error en el análisis de la expresión de filtro: <expresión>.
Explicación:	SAP no pudo analizar una expresión de filtro.

Respuesta del usuario:	Si indicó un reemplazo de filtro en las propiedades de la sesión, compruebe la sintaxis. Si indicó un reemplazo de filtro en las propiedades de la asignación, abra la asignación en Designer y valide el filtro.
SR_17011	Error al analizar los parámetros en el sistema SAP: <mensaje de SAP>.
Explicación:	El sistema SAP no está operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema SAP.
SR_17012	No se pudo iniciar el programa en modo de segundo plano: <mensaje de SAP>.
Explicación:	Puede que no tenga permiso para lanzar la tarea en segundo plano.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de SAP para saber si dispone de los permisos adecuados. Debe tener autorización para los objetos S_DATASET, S_PROGRAM y S_BTCH_JOB.
SR_17013	No se pudo obtener la información de estado de una tarea en segundo plano: <mensaje de SAP>.
Explicación:	La conexión con el sistema SAP se ha interrumpido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema SAP o con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
SR_17014	ERROR: Error al abrir archivo.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir el archivo de ensayo.
Respuesta del usuario:	Compruebe la ruta de acceso al archivo.
SR_17015	No se pudo eliminar el archivo de ensayo <nombre de archivo>. <mensaje de SAP>.
Explicación:	Tuvo acceso al archivo de ensayo con el montaje NFS y es posible que el usuario del servicio de integración no tenga permiso de escritura en el directorio o archivo de ensayo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema para que otorgue permisos de escritura al usuario del servicio de integración.
SR_17016	El programa <nombre de programa> se generó pero no se instaló para la asignación <nombre de asignación> versión <número de versión>.
Explicación:	Generó un programa ABAP para esta asignación, pero no lo instaló en el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Abra el cuadro de diálogo Generar e instalar en Designer de asignación e instale el programa ABAP para la asignación.
SR_17020	Error al asignar memoria al árbol <nombre del árbol>.
Explicación:	No se ha asignado suficiente memoria de pila.
Respuesta del usuario:	Reduzca el número de procesos que se están ejecutando, o aumente la memoria virtual del host del servicio de integración.

SR_17021	ERROR al obtener información para SetId <nombre de SetID> y nombre de tabla <nombre de tabla>.
Explicación:	Puede que haya transportado el programa ABAP a un sistema que contiene una jerarquía diferente y/o información maestra de las tablas.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el origen de SAP coincida con la definición del repositorio.
Explicación:	Error de RFC.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de SAP.
SR_17022	No se han hallado datos de jerarquía para <nombre de jerarquía>.
Explicación:	Los nodos hoja de la jerarquía están vacíos. No hay valores clave.
Respuesta del usuario:	Compruebe la jerarquía desde la que intenta efectuar la extracción.
SR_17023	El árbol no es coherente.
Explicación:	Error interno de SAP.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de SAP.
SR_17024	Error al pasar parámetros al sistema SAP para la jerarquía con SetID <nombre setid> y TableName <nombre de tabla>.
Explicación:	SAP no pudo importar la información de jerarquía desde PowerCenter porque posiblemente el administrador de SAP no ejecutó el programa de transporte YPMPARSQ.
Respuesta del usuario:	Solicite al administrador de SAP que ejecute el programa YPMPARSQ desde la clase de desarrollo ZERP.
SR_17025	ERROR: Error en la ejecución de la jerarquía con SetID <nombre setid> y TableName <nombre de tabla>: Mensaje de error de SAP <nombre de programa ABAP, nombre de archivo de ensayo o calificador de origen de la aplicación>.
Explicación:	El error se produjo en el sistema SAP o en el programa que extrae desde una jerarquía.
Respuesta del usuario:	Consúltelo con el administrador de SAP.
SR_17054	La hora en la que se instaló el programa de modo de secuencia para esta asignación es anterior a la hora en la que esta asignación se guardó por última vez. El nombre de la asignación es <nombre de la asignación>, versión <número de versión> y el nombre del programa es <nombre del programa>. Genere de nuevo el programa e instálelo con Designer de PowerCenter para esta asignación.
Explicación:	Ha guardado el repositorio con la asignación abierta tras instalar el programa ABAP en el servidor de la aplicación.
Respuesta del usuario:	En Designer, abra la asignación y guarde el repositorio. Instale después el programa ABAP.

SR_17055	La hora en la que se instaló un programa de modo de archivo para esta asignación es anterior a la hora en la que esta asignación se guardó por última vez. El nombre de la asignación es <nombre de la asignación>, versión <número de versión> y el nombre del programa es <nombre del programa>. Genere de nuevo el programa e instálelo con Designer de PowerCenter para esta asignación.
Explicación:	Ha guardado el repositorio con la asignación abierta tras instalar el programa ABAP en el servidor de la aplicación.
Respuesta del usuario:	En Designer, abra la asignación y guarde el repositorio. Instale después el programa ABAP.
SR_17056	Advertencia de SAP Connect:
Explicación:	La página de códigos de SAP y la página de códigos del lector de SAP no son compatibles.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la página de códigos del lector de SAP sea compatible con la página de códigos de SAP.
SR_17057	No se puede recuperar la información de la página de códigos para el ID de la página de códigos <ID de la página de códigos>.
Explicación:	Falta el archivo pmlocale.bin, o no tiene el ID de la página de códigos que ha seleccionado en la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Verifique si existe el archivo pmlocale.bin y la información de la página de códigos.
SR_17058	No se puede crear una configuración regional desde la página de códigos <página de códigos> <ID de la página de códigos>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SR_17059	Página de códigos de SAP: <ID de la página de códigos> no es compatible con la página de códigos <página de códigos> seleccionada por el usuario.
Explicación:	La página de códigos de SAP no es compatible con la página de códigos que ha seleccionado en la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos que sea compatible con el servicio de integración y el sistema SAP.
SR_17085	No se ha podido verificar la versión de extracción SAP.
Explicación:	El servicio de integración no pudo verificar la versión de los archivos de transporte.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el sistema SAP se esté ejecutando y que los transportes se hayan activado. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
SR_17061	El último error es:
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.

SR_17062	Error en el programa RFC.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17063	Error en las comunicaciones de red.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17064	Error al iniciar una sesión en SAP.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17065	Se generó una excepción del sistema SAP.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17067	Error de protocolo RFC.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17068	Error interno RFC.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17069	Se canceló el servidor registrado de RFC.
Explicación:	El cliente de PowerCenter o el servicio de integración no se pueden comunicar con el sistema SAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información. Consulte también el archivo de seguimiento de SAP.
SR_17073	No se generó ningún programa porque la asignación contiene solamente jerarquías de información SAP.
Explicación:	Generó un programa para una asignación SAP que tiene un origen de lector de tablas del tipo jerarquía.

Respuesta del usuario:	No tiene que generar un programa si la asignación tiene un origen de lector de tablas SAP del tipo jerarquía.
SR_17090	El calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de la aplicación> tiene una consulta definida por el usuario no válida <consulta> con un error de carácter en la ubicación <número>.
Explicación:	Especificó una consulta que contiene caracteres que no son válidos en la página de códigos de origen de la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Cambie la consulta para que contenga caracteres de la página de códigos de origen de la conexión de la base de datos.
SR_17091	El calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de la aplicación> tiene una cláusula de filtro no válida <filtro> con un error de carácter en la ubicación <número>.
Explicación:	Especificó una condición de filtro que contiene caracteres que no son válidos en la página de códigos de origen de la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Cambie la condición de filtro para que contenga caracteres incluidos en la página de códigos de origen de la conexión de la base de datos.
SR_17092	El calificador de origen de la aplicación <nombre del calificador de origen de la aplicación> tiene un reemplazo de unión y/o filtro no válido <reemplazo de unión> con un error de carácter en la ubicación <número>.
Explicación:	Especificó una condición de unión y/o una condición de origen de filtro que contiene caracteres que no son válidos en la página de códigos de origen de la conexión de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Cambie la condición de unión, de filtro o ambas condiciones para que contengan caracteres de la página de códigos de origen de la conexión de la base de datos.
SR_17138	ERROR: Se han eliminado uno o más campos utilizados en orígenes de partición del calificador de origen <calificador de origen de la aplicación>. Edite y guarde la sesión para corregir la información de partición.
Explicación:	En el calificador de origen de la aplicación, definió una clave de partición para un puerto que ha eliminado.
Respuesta del usuario:	Edite la sesión para suprimir la clave de partición del calificador de origen de la aplicación. A continuación, guarde la nueva información de la partición en la sesión y ejecútela de nuevo.
SR_17156	Error: En la expresión de filtro falta un origen, una lista de orígenes o un campo de origen para el que se ha especificado la expresión.
Explicación:	La sintaxis de la expresión de filtro no es correcta.
Respuesta del usuario:	Escriba la expresión de filtro con la sintaxis adecuada.
SR_17157	Error: Sólo <término> es un término reservado válido.
Explicación:	Proporcionó un valor no válido para la expresión de filtro en el lector de tablas SAP del calificador de origen.
Respuesta del usuario:	Especifique un término reservado válido en la expresión de filtro.

SR_17158	Error: No se permiten varios filtros de nivel de campo.
Explicación:	Ha especificado varios filtros de nivel de campo en la expresión de filtro.
Respuesta del usuario:	Especifique un único filtro de nivel de campo en la expresión de filtro.
SR_17159	Error: No se permite un filtro de nivel de tabla con un filtro de nivel de campo.
Explicación:	En la expresión de filtro, ha especificado un filtro de nivel de tabla dentro de un filtro de nivel de campo.
Respuesta del usuario:	Elimine el filtro de nivel de tabla en la expresión de filtro de nivel de campo.
SR_17163	El modo de movimiento de datos del servidor actual es <modo> y el modo del sistema SAP es <modo>. Para extraer datos de un sistema SAP habilitado para Unicode, el servidor debe ejecutarse en modo <modo>.
Explicación:	El sistema SAP está habilitado para datos Unicode, pero el servicio de integración se ejecuta en el modo de movimiento de datos ASCII.
Respuesta del usuario:	Cambie el modo de movimiento de datos del servicio de integración a Unicode.
SR_17171	El servicio de integración no pudo abrir la conexión SFTP.
Explicación:	El servicio de integración no se pudo conectar con el servidor remoto SFTP. Puede que el nombre de usuario o la contraseña no sean válidos.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.

CAPÍTULO 19

Códigos de mensaje T

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes TE, 436](#)
- [Mensajes TIB, 438](#)
- [Mensajes TM, 453](#)
- [Mensajes TPTRD, 465](#)
- [Mensajes TPTWR, 473](#)
- [Mensajes TT, 487](#)

Mensajes TE

TE_7102	Error de inicialización. No se ha podido obtener la hora en que se guardó la asignación <nombre de asignación> por última vez.
Explicación:	El servidor de la base de datos del repositorio no pudo proporcionar la hora en la que se guardó la asignación por última vez. Un problema anterior con la base de datos puede haber producido algunas incoherencias en los datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TE_7104	Error al crear grupo <número de grupo> de destino <nombre de destino>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear un objeto de grupo durante la inicialización de la sesión.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.
TE_7105	Error al crear la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear un objeto de transformación durante la inicialización de la sesión.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.

TE_7106	No se pudo asignar o inicializar el ID de grupo <ID de grupo> para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear un ID de grupo XML durante la inicialización de la sesión.
Respuesta del usuario:	Si desea más información, revise el mensaje anterior en el registro de la sesión.
TE_7112	La recuperación del mensaje con un origen no repetible no permite que haya destinos XML en la asignación.
Respuesta del usuario:	Use otro destino diferente al destino XML o deshabilite la recuperación del mensaje.
TE_7117	Una sesión en tiempo real no puede tener destinos SDK que no sean en tiempo real en la asignación.
Explicación:	En la sesión, configuró una latencia de vaciado en tiempo real. La asignación contiene, sin embargo, una definición de destino SDK que no puede usar con sesiones en tiempo real.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la latencia de vaciado en tiempo real configurándola en 0.
TE_7122	La sesión está configurada para un envío definido por el usuario, pero el destino <nombre de destino> no está recibiendo transacciones desde ninguna transformación de flujo ascendente.
Explicación:	Esta sesión se ha configurado para envíos definidos por el usuario, pero el destino de la asignación no está conectado a un generador de transacción efectivo de flujo ascendente.
Respuesta del usuario:	Cambie el tipo de envío o conecte el destino a un generador de transacción efectivo, como una transformación de control de transacción.
TE_7127	No se puede realizar un envío definido por el usuario para una sesión en tiempo real.
Respuesta del usuario:	Use un envío basado en el origen, deshabilite la latencia de vaciado o habilite un EOQ obligatorio.
TE_7131	La transformación <transformación> no está configurada para propagar transacciones. La sesión no puede ejecutarse en tiempo real.
Explicación:	Configuró la latencia de vaciado en tiempo real en la sesión o con la condición de filtro FlushLatency(n) para WebSphere MQ. La configuración de la asignación evita que la sesión se ejecute en tiempo real.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la latencia de vaciado o compruebe que la asignación no contenga limitaciones en tiempo real.
TE_7133	La entrada maestra para la transformación de unión no ordenada <nombre de transformación> no se puede particionar porque la transformación de unión no es un punto de partición.
Explicación:	Particionó el canal maestro sin añadir un punto de partición en la transformación de unión no ordenada. Al no indicar un punto de partición, es posible que las filas de entrada para el mismo valor clave se dirijan a particiones diferentes.
Respuesta del usuario:	Añada un punto de partición de clave hash automática a la transformación de unión para asegurarse de que los datos con el mismo valor de clave se dirijan a la misma partición.

TE_7134	Advertencia. La entrada maestra para la transformación de unión ordenada <nombre de transformación> está particionada.
Explicación:	Particionó el canal maestro que contenía una transformación de unión ordenada. Si no agrupó los datos ordenados antes de transferirlos a la transformación de unión, puede obtener resultados inesperados.
Respuesta del usuario:	Compruebe que las particiones del canal maestro se hayan configurado para transferir datos ordenados y agrupados a la transformación de unión ordenada.
TE_7135	No puede recuperar una sesión cuando el grupo de carga de destino tiene varios orígenes y como mínimo un origen es un origen en tiempo real. Los nombres de los orígenes son <nombres de origen>.
Explicación:	Intentó recuperar una sesión que contiene un grupo de orden de carga de destino con varios orígenes y uno o más de estos orígenes es un origen en tiempo real. Los orígenes en tiempo real del grupo de orden de carga de destino están conectados a una transformación o destino de grupo de entrada múltiple.
Respuesta del usuario:	<p>Si los orígenes están conectados a una transformación de unión, puede habilitar el indicador de compatibilidad con versiones anteriores. Este indicador permite al servicio de integración leer los orígenes conectados a la transformación de unión de forma secuencial como hizo en versiones anteriores a la 6.x.</p> <p>Si los orígenes del grupo de orden de carga de destino están conectados a un grupo de entrada múltiple que no sea una transformación de unión, deshabilite la recuperación de la sesión.</p>

Mensajes TIB

TIB_34001	No se puede obtener la propiedad de conexión <propiedad>.
Explicación:	Error interno. El repositorio de PowerCenter contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_34002	El asunto <asunto> no es válido.
Explicación:	El atributo de asunto de la conexión de la aplicación para el origen o destino TIBCO no es válido.
Respuesta del usuario:	Escriba un nombre de asunto válido para el atributo de asunto de la conexión de la aplicación para el origen o destino TIBCO.
Explicación:	El valor ReplySubject en las propiedades de la sesión no es válido.
Respuesta del usuario:	Escriba un nombre de asunto de respuesta para la propiedad ReplySubject en las propiedades de la sesión.
Explicación:	Un mensaje de destino TIBCO contiene un asunto no válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el asunto de los mensajes de destino TIBCO sea válido. Si desea más información sobre los nombres de los asuntos, consulte la documentación de TIBCO.

TIB_34003	No se puede obtener la propiedad de origen <propiedad>.
Explicación:	Error interno. El repositorio de PowerCenter contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_34004	La política de límite de cola <política de límite de cola> no es válida.
Explicación:	Error interno. El repositorio de PowerCenter contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Indique un valor para la condición de sesión de recuento de mensajes de como mínimo -1.
TIB_34010	No se puede obtener la propiedad de destino <propiedad>.
Explicación:	Error interno. El repositorio de PowerCenter contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_34015	cmName <cmName> no es válido.
Explicación:	El nombre CM en la conexión de la aplicación para el origen o destino TIBCO no es válido.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre CM válido.
TIB_34021	La asignación de campo <valor de la asignación de campo> no es válida.
Explicación:	Error interno. El repositorio de PowerCenter contiene incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_34022	No se pudo confirmar el mensaje certificado: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo confirmar el mensaje certificado especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_34025	El tipo de datos para el campo <nombre de campo> no es compatible.
Explicación:	Algunos puertos conectados en la asignación tienen tipos de datos que no son compatibles con los campos de datos del mensaje.
Respuesta del usuario:	Modifique la asignación para que incluya tipos de datos que sean compatibles.
TIB_34026	Desbordamiento de datos al intentar insertar el valor <valor> en el campo del tipo <tipo de datos>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo transferir todos los datos de una columna a otra. El valor especificado es demasiado mayor para la columna con el tipo de datos especificado.
Respuesta del usuario:	Modifique el tipo de datos para la columna en la asignación.

TIB_34027	Fecha no válida.
Explicación:	El valor de fecha para la columna no es válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe los datos. Asegúrese de que los datos contengan valores válidos para la fecha.
TIB_34028	Desbordamiento de datos.
Explicación:	El servicio de integración no pudo transferir todos los datos de una columna a otra. El servicio de integración rechaza la fila si la precisión del puerto de salida es menor que la precisión del puerto de entrada.
Respuesta del usuario:	Modifique la asignación cambiando la precisión o los tipos de datos de los puertos, de modo que la precisión del puerto de salida sea mayor o igual que la precisión del puerto de entrada.
TIB_34029	Valor no válido o desbordamiento de datos.
Explicación:	Los datos contenían un valor no válido para una columna.
Respuesta del usuario:	Compruebe los datos. Compruebe que contengan valores válidos para la columna.
Explicación:	El servicio de integración no pudo transferir todos los datos de una columna a otra. Los datos no son coherentes. La fila se ha rechazado.
Respuesta del usuario:	Modifique la asignación para que incluya tipos de datos que sean compatibles.
TIB_34030	Desbordamiento de datos al intentar insertar el valor <valor> en el campo del tipo <tipo>.
Explicación:	Algunos puertos conectados en la asignación tienen tipos de datos diferentes. El puerto de entrada tiene un tipo de datos mayor que el puerto de salida. El resultado es que el servicio de integración no pudo transferir todos los datos.
Respuesta del usuario:	Modifique la asignación de modo que las columnas conectadas contengan tipos de datos de un intervalo similar.
Explicación:	El servicio de integración no pudo transferir todos los datos de una columna a otra. El valor especificado es demasiado mayor para la columna con el tipo de datos especificado.
Respuesta del usuario:	Modifique el tipo de datos para la columna en la asignación.
TIB_34031	Se espera que el tipo de datos <tipo de datos> sea msg para el campo <campo>.
Explicación:	Transfirió datos no válidos a una columna con msg como tipo de datos. El servicio de integración rechazó la fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe los datos. Los datos TIBCO deben ser del tipo msg.
TIB_34032	Error al extraer datos para el campo <campo>: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer los datos del archivo especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.

TIB_34033	Error de conversión de datos en el campo <campo>: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo convertir los datos de un determinado campo de un tipo de datos a otro.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_34034	No se pudo agregar un campo <campo> a un mensaje: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al agregar un campo de mensaje a la definición de destino TIBCO.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_34035	No se pudo registrar con anterioridad la escucha <nombre de escucha>: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo registrar con anterioridad el suscriptor especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_34036	El controlador Tibrv no pudo definir un nombre de asunto <nombre de asunto> para el mensaje actual: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo definir el nombre de asunto especificado para el mensaje actual.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_34037	El controlador Tibrv no pudo enviar el mensaje actual: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo enviar el mensaje especificado.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_34038	No se pudo cargar la biblioteca <nombre de la biblioteca>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la sesión. No se han instalado las bibliotecas TIB/Rendezvous adecuadas.
Respuesta del usuario:	Compruebe la instalación de PowerExchange para TIBCO. Verifique si TIB/Rendezvous se han instalado correctamente.
TIB_35001	El sistema lector TIBCO no puede obtener la referencia de conexión para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35002	El sistema lector TIBCO no puede obtener la conexión para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35003	El sistema lector TIBCO no pudo inicializar las propiedades de la conexión para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar una conexión para la transformación del calificador de origen especificada. Puede que los atributos de la conexión no sean válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los atributos de la conexión para la transformación del calificador de origen en el cuadro de diálogo Definición de objeto de conexión.
TIB_35004	El sistema lector TIBCO no pudo inicializar las propiedades del lector para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el repositorio. Puede que las propiedades de la sesión para la instancia del calificador de origen no sean válidas.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35005	El sistema lector TIBCO no pudo inicializar el controlador TIBCO para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	El servicio de integración no puede inicializar el repositorio. Puede que las propiedades de la sesión para la instancia del calificador de origen no sean válidas.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35006	El sistema lector TIBCO no pudo inicializar el origen TIBCO para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35008	La partición del lector <partición> no pudo obtener el coordinador de la memoria caché para la recuperación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35009	No se puede obtener el atributo de la carpeta de la memoria caché para la partición del lector <partición>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35010	La carpeta de la memoria caché especificada para la partición del lector <partición> no es válida.
Explicación:	La carpeta de la memoria caché de recuperación en las propiedades de la sesión no es válida.

Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, especifique una carpeta de memoria caché de recuperación.
TIB_35011	La partición del lector <partición> no pudo registrarse para la recuperación.
Explicación:	El servicio de integración no pudo configurar la recuperación para la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35014	La partición del lector <partición> no pudo grabar el mensaje en la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no pudo grabar el mensaje TIBCO en la memoria caché. Es posible que el servicio de integración haya grabado sólo una parte del mensaje en la memoria caché de recuperación antes de que la sesión generara un error.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35015	La partición del lector <partición> truncó el último mensaje grabado en la memoria caché.
Explicación:	Es un mensaje informativo. El servicio de integración truncó el último mensaje de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
TIB_35016	La partición del lector <partición> no pudo truncar la memoria caché del mensaje en el último mensaje serializado: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo truncar el último mensaje de la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35017	La partición del lector <partición> no pudo vaciar la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo vaciar la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35018	Error en la distribución de datos con el mensaje actual <mensaje de error>.
Explicación:	Una columna contiene un tipo de datos incompatible.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35020	El número de errores de la fila ha alcanzado el umbral: <número>.
Explicación:	El número de errores de la fila excedió el umbral en la propiedad Detener en caso de errores en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Repare los datos no válidos del mensaje. Puede aumentar el umbral en las propiedades de la sesión si especifica un número superior para Detener en caso de errores.
TIB_35021	El sistema lector TIBCO no pudo conectarse a TIBCO.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al conectarse a TIBCO. Es posible que los atributos de la conexión de aplicación para el origen TIBCO no sean válidos.

Respuesta del usuario:	Compruebe los atributos de la conexión de aplicación para el origen TIBCO.
Explicación:	Es posible que la red no esté operativa.
Respuesta del usuario:	Compruebe la conexión de la red.
TIB_35022	La partición del lector <partición> no pudo cerrar el punto de comprobación en el final del archivo: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo confirmar mensajes en el destino cuando alcanzó la condición o condiciones de la sesión que especificó en las propiedades de la sesión. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35024	Error fatal al obtener mensajes TIBCO.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error de lectura en TIBCO. Hay un error de TIB/Rendezvous.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35025	La partición del lector <partición> no pudo cerrar el punto de comprobación en el punto de vaciado de tiempo real: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo confirmar los mensajes en el destino al final del intervalo de latencia del vaciado en tiempo real. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35026	Error en el vaciado del búfer del lector.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35027	La partición del lector <partición> no pudo anular el registro de la recuperación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35028	La función en tiempo real no está habilitada para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	Es un mensaje informativo. No configuró la sesión para que se ejecutara en tiempo real.
Respuesta del usuario:	Si desea ejecutar la sesión en tiempo real, debe configurar las propiedades de la sesión para la extracción de datos en tiempo real.
TIB_35030	El sistema lector TIBCO no puede obtener la propiedad de origen <propiedad> para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35031	El sistema lector TIBCO no puede obtener las instancias del calificador de origen desde la asignación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35033	El sistema lector TIBCO no pudo admitir la recuperación para la instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_35037	La partición del lector <partición> no pudo leer el mensaje guardado en la memoria caché.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer el mensaje guardado en la memoria caché. Es posible que la memoria caché contenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_35039	La instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen> contiene el tipo de datos msg, que no es compatible con una conexión TIB/Adapter SDK.
Explicación:	Un campo de la definición de origen contiene el tipo de datos msg. Este tipo de datos no es compatible con la conexión de aplicación TIB/Adapter SDK. El resultado es que la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Quite todos los campos de la definición de origen que tengan el tipo de datos msg. Para que este campo incluya los metadatos del mensaje, añada los metadatos como columnas separadas en la definición de origen.
TIB_35040	La instancia del calificador de origen <nombre del calificador de origen> contiene el campo de encabezado Límite de tiempo, que no es compatible con una conexión TIB/Adapter SDK.
Explicación:	Intentó ejecutar una sesión con una conexión de aplicación TIB/Adapter SDK para la transformación del calificador de origen especificado. La definición de origen TIBCO asociada al calificador de origen contiene, sin embargo, el campo Límite de tiempo. El resultado es que la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Quite el campo Límite de tiempo de la definición de origen.
TIB_36001	El controlador Tibrv no pudo conectarse con TIB/Rendezvous.
Explicación:	El servicio de integración no puede conectarse con TIB/Rendezvous. Es posible que los atributos de la conexión de aplicación para el origen o el destino TIBCO no sean válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los atributos de la conexión de aplicación para el origen o destino TIBCO.
Explicación:	Es posible que la red no esté operativa.

Respuesta del usuario:	Compruebe la conexión de la red.
Explicación:	Es posible que TIB/Rendezvous no se haya instalado correctamente.
Respuesta del usuario:	Compruebe la instalación del software TIB/Rendezvous.
TIB_36002	El controlador TIBCO no pudo definir el límite de tiempo predeterminado para la entrega del mensaje certificado: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no puede definir un límite de tiempo predeterminado para enviar los mensajes certificados.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36004	El controlador Tibrv no pudo crear un dispositivo de envío por intervalos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_36005	El controlador Tibrv no pudo crear la cola de mensajes: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una cola de mensajes.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36006	El controlador Tibrv no pudo crear una escucha para los mensajes que se reciben: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una escucha para leer los mensajes.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36009	El controlador Tibrv no pudo definir un nombre de asunto de respuesta <nombre de asunto de respuesta> para el mensaje actual: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo definir el nombre de asunto de respuesta especificado para el mensaje actual.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36010	El controlador Tibrv no pudo definir un límite de tiempo para el mensaje actual: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo definir un límite de tiempo para el mensaje actual.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36013	El controlador Tibrv no pudo abrir el entorno TIB/Rendezvous: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo abrir TIB/Rendezvous.

Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36014	El controlador Tibrv no pudo crear un transporte TIB/Rendezvous: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear el transporte TIB/Rendezvous.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36015	El controlador Tibrv no pudo inicializar la escucha para los mensajes de consulta.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una cola de eventos, una escucha o un subproceso de distribución para los mensajes de consulta.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36016	El controlador Tibrv no pudo definir una política de límites para la cola de mensajes: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo definir una política de límites para la cola de eventos.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36017	El controlador Tibrv no pudo crear una cola de mensajes para los mensajes de consulta. <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una cola de mensajes para los eventos de mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36018	El controlador Tibrv no pudo crear una escucha para los mensajes de consulta: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear una escucha para los mensajes de consulta.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36019	El controlador Tibrv no pudo crear un subproceso para distribuir los mensajes de consulta: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear un subproceso de distribución para los mensajes de consulta.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36020	El sistema no tiene memoria suficiente.
Explicación:	Error fatal. La memoria del sistema es insuficiente.
Respuesta del usuario:	Aumente la memoria. Cambie la política del límite de cola en las propiedades de la sesión.

TIB_36021	La licencia de TIB/Rendezvous vencerá o ya ha vencido en <fecha>.
Explicación:	La licencia de TIB/Rendezvous vence muy pronto o venció en la fecha especificada.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36022	El controlador no pudo obtener la confirmación para el mensaje con el número de secuencia <número>.
Explicación:	El servicio de integración no recibió ninguna confirmación para el mensaje especificado. Si el límite de tiempo ha vencido, es posible que el mensaje se haya eliminado. Es posible que PowerCenter desconozca si el mensaje ha llegado o no al suscriptor.
Respuesta del usuario:	Cambie la política del límite de tiempo en las propiedades de la sesión. Compruebe que el suscriptor se esté ejecutando.
TIB_36023	Conflicto con CmName: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	Dos suscriptores o editores de la misma red tienen el mismo CmName. Cada aplicación debe usar un CmName único.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todas las aplicaciones de la red utilicen un CmName único. Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36036	El controlador Tibrv no pudo obtener el número de secuencia del mensaje: <mensajes de error de TIBCO>.
Explicación:	TIB/Rendezvous no puede obtener el número de secuencia del mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea instrucciones sobre cómo solucionar el error.
TIB_36037	El controlador Tibrv no pudo serializar el mensaje en la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo grabar el mensaje en la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_36038	El controlador Tibrv no pudo deserializar el mensaje en la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer el mensaje desde la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_36039	El controlador Tibrv intentó asignar <número> bytes de memoria, pero no lo consiguió.
Explicación:	La memoria caché de recuperación contiene incoherencias. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Elimine manualmente la memoria caché dañada.
TIB_36040	El controlador Tibrv no pudo crear un nuevo objeto de mensaje.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
TIB_36057	No se pudo crear un mensaje para el campo <campo>: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	Transfirió datos no válidos a una columna con el tipo de datos msg. El servicio de integración rechazó la fila.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_36058	No se pudo obtener el número de campos en un mensaje TIB/Rendezvous: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración encontró un error al intentar determinar el número de campos en el mensaje TIB/Rendezvous.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37001	El controlador Tibsdk no pudo conectarse.
Explicación:	El servicio de integración no pudo iniciar la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_37006	El controlador Tibsdk no pudo crear el editor: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37007	El controlador Tibsdk no pudo crear el suscriptor: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37008	El controlador Tibsdk no pudo añadir la escucha al suscriptor: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37009	El controlador Tibsdk no pudo distribuir un evento: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer un mensaje TIBCO en un formato AE. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.

TIB_37011	El controlador Tibsdk no pudo iniciar la instancia del adaptador <instancia del adaptador>: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo iniciar la instancia del adaptador especificada. El resultado es que el servicio de integración no pudo inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37012	El controlador Tibsdk no pudo registrar con anterioridad una escucha <escucha registrada con anterioridad>: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37023	El controlador Tibsdk no pudo procesar los mensajes de consulta: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo procesar los mensajes de consulta.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37024	La sesión <sesión> no es válida o no existe. Debe ser una sesión RV.
Explicación:	El servicio de integración no pudo encontrar la sesión especificada en TIB/Repositorio. Es posible que haya especificado un nombre de sesión no válido en las propiedades de conexión TIB/Adapter SDK.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la sesión en las propiedades de conexión TIB/Adapter SDK.
TIB_37025	Se produjo una excepción cuando el controlador Tibsdk se inicializó para los mensajes de consulta: <mensaje de error de TIBCO>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte la documentación de TIBCO si desea información sobre cómo solucionar el error.
TIB_37026	El controlador Tibsdk no pudo asignar un mensaje a la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo asignar un mensaje a la memoria caché:
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_37027	El controlador Tibsdk no pudo leer un mensaje grabado en la memoria caché: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo leer un mensaje grabado en la memoria caché durante una sesión de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.

TIB_37028	El protocolo de comunicación con la sesión no es válido. Debe ser RV o RVCM.
Explicación:	El protocolo de sesión para la sesión TIB/Repositorio que ha especificado no es válido. Debe ser RV o RVCM.
Respuesta del usuario:	Defina RV o RVCM como protocolo de la sesión en el administrador de TIB/Adaptador. Si desea más información, consulte la documentación de TIBCO.
TIB_38000	El sistema de escritura TIBCO no pudo insertar un valor nulo en el campo <campo>, que no puede admitir un valor nulo.
Explicación:	En las propiedades de destino, seleccionó No nulo para el campo especificado.
Respuesta del usuario:	En la ficha Columnas de las propiedades Editar tabla de la definición de destino, borre la opción No nulo para el campo en cuestión.
TIB_38001	El sistema de escritura TIBCO no pudo inicializar las propiedades del sistema de escritura para la instancia de destino <destino>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar las propiedades del sistema de escritura para el destino especificado. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_38002	El sistema de escritura TIBCO no pudo inicializar las propiedades de conexión para la instancia de destino <destino>. <mensaje de error>.
Explicación:	Hay un atributo en la conexión de la aplicación para el destino TIBCO que no es válido. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_38003	El sistema de escritura TIBCO no pudo obtener la información de conexión para la instancia de destino <destino>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TIB_38004	Error de inicialización del sistema de escritura TIBCO para la instancia de destino <destino>: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar el destino. Error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional si desea más información.
TIB_38007	El sistema de escritura TIBCO rechazó la fila por el error de desbordamiento del campo <campo>.
Explicación:	Error en la fila. Se produjo un desbordamiento de datos en el campo especificado.
Respuesta del usuario:	Use un tipo de datos mayor para el campo de salida. Por ejemplo, use int64 en lugar de int32.
TIB_38008	Se truncaron los datos para el campo <campo>.
Explicación:	Es una advertencia. Se truncaron los datos para un campo de cadena.

Respuesta del usuario:	Aumente la precisión del campo de salida.
TIB_38009	El sistema de escritura TIBCO no pudo obtener el valor del umbral de error.
Explicación:	Error interno. El repositorio puede contener incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
TIB_38010	El campo SendSubject no se puede conectar cuando se han especificado las escuchas prerregistradas para el sistema de escritura.
Explicación:	Las propiedades de la sesión contienen las escuchas prerregistradas para un destino TIBCO. La asignación contiene también un vínculo al puerto SendSubject en la definición de destino. Esto no se permite.
Respuesta del usuario:	Quite el vínculo al puerto SendSubject de la definición de destino para usar el asunto predeterminado. Suprime las escuchas prerregistradas y especificadas en las propiedades de la sesión.
TIB_38012	La instancia de destino contiene el tipo de datos msg, que no es compatible con una conexión TIB/Adapter SDK.
Explicación:	Un campo de la definición de destino contiene el tipo de datos msg. Este tipo de datos no es compatible con la conexión de aplicación TIB/Adapter SDK. El resultado es que la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Quite todos los campos de la definición de origen que tengan el tipo de datos msg. Para que este campo incluya los metadatos del mensaje, añada los metadatos como columnas separadas en la definición de destino.
TIB_38013	La instancia de destino contiene el campo de encabezado Límite de tiempo, que no es compatible con una conexión TIB/Adapter SDK.
Explicación:	Intentó ejecutar una sesión con una conexión de aplicación TIB/Adapter SDK para un destino TIBCO. La definición de destino TIBCO, sin embargo, contiene el puerto Límite de tiempo, que está vinculado con el puerto Límite de tiempo de otra transformación. El resultado es que la sesión genera un error.
Respuesta del usuario:	Suprime el enlace al puerto Límite de tiempo en la definición de destino.
TIB_38014	La instancia de destino contiene el tipo de datos ipaddr32 o ipport16, que es incompatible con una conexión TIB/Adapter SDK.
Explicación:	Seleccionó una conexión de aplicación TIB/Adapter SDK para un destino TIBCO. La definición de destino TIBCO contiene, sin embargo, campos con los tipos de datos ipaddr32 y/o ipport16. Esto no se permite.
Respuesta del usuario:	Use el tipo de datos de cadena para los campos con los tipos de dato ipaddr32 o ipport16.

Mensajes TM

TM_6004	Se ha producido un error en la conexión con el repositorio.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse al repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio del repositorio se esté ejecutando.
TM_6018	La sesión se completó con <número> errores de transformación de fila.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.
TM_6059	Ha ocurrido un error al actualizar la transformación de generador de secuencia <nombre de transformación> en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Revise los registros del servicio de repositorio si desea más información sobre el error.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TM_6063	Ha ocurrido un error al actualizar las tablas del repositorio.
Explicación:	El servicio de integración no puede actualizar las tablas del repositorio.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.
TM_6075	Error al abrir el archivo.
Explicación:	Se trata de un error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados. Si es necesario, consulte la documentación del sistema operativo para saber la acción que debe tomar.
TM_6085	Error fatal en la transformación. La sesión está terminando.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.
TM_6094	Error en la creación de grupo de búfer.
Explicación:	El servicio de integración no pudo asignar memoria para un grupo de búfer en un punto de partición, límite de origen o límite de destino. Puede que el nodo del servicio de integración no disponga de memoria suficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nodo del servicio de integración tenga memoria suficiente. Si tiene habilitadas la recuperación de interbloqueo y la fiabilidad de conexión, deshabilítelas y ejecute de nuevo la sesión. Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
Explicación:	El tamaño de la memoria del búfer es demasiado bajo para la sesión.
Respuesta del usuario:	Aumente el tamaño de la memoria del búfer. Consulte el mensaje de error adicional si desea más información.
Explicación:	El subproceso no puede bloquear o desbloquear el grupo de búfer.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
TM_6109	Advertencia. Se recomienda que el tamaño del búfer DTM asignado a cada DTM no exceda los <número> bytes. El tamaño especificado del búfer DTM es de <número> bytes.
Explicación:	El tamaño del búfer DTM excede el tamaño recomendado.
Respuesta del usuario:	El servicio de integración se inició con el tamaño de la memoria compartida que especificó. Si desea cambiar el tamaño de la memoria, detenga el servicio de integración, cambie el número de bytes al tamaño especificado y reinicie el servicio de integración.
TM_6154	Error al configurar el orden de clasificación de la sesión: <orden de clasificación>.
Explicación:	Ha seleccionado un orden de clasificación que no es válido para la página de códigos.
Respuesta del usuario:	Seleccione un orden de clasificación válido para la página de códigos seleccionada.
TM_6157	Ha ocurrido un error al analizar el texto de llamada del procedimiento almacenado <procedimiento almacenado>.
Explicación:	El servicio de integración no puede analizar el texto del procedimiento almacenado. Es posible que haya un error de sintaxis en el procedimiento almacenado.
Respuesta del usuario:	Compruebe la sintaxis del procedimiento almacenado. Pruebe el procedimiento almacenado en la base de datos. Ejecute de nuevo la sesión.
TM_6159	Ha ocurrido un error en la ejecución del procedimiento almacenado.
Explicación:	Es posible que el contexto para ejecutar el procedimiento almacenado no sea válido.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados. Compruebe el procedimiento almacenado en la base de datos. Compruebe los mensajes de error de la base de datos si desea más explicaciones.
TM_6186	El texto de llamada al procedimiento almacenado <texto de llamada> contiene uno o más caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos del procedimiento almacenado. El carácter no válido comienza en la posición <posición de carácter> de la consulta.
Explicación:	El texto de llamada al procedimiento almacenado para un procedimiento anterior o posterior al destino contiene uno o más caracteres que no están en el conjunto de caracteres de la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado.
Respuesta del usuario:	Identifique el carácter no válido al que se hace referencia en el registro de la sesión. Edite el texto de llamada de modo que contenga caracteres codificados en los conjuntos de caracteres de la página de códigos del servicio de integración y de la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado. Configure la base de datos del procedimiento almacenado para que use una página de códigos que contenga codificación para el conjunto de caracteres de los datos del procedimiento almacenado y que sea compatible con la página de códigos del servicio de integración.
Explicación:	La base de datos del procedimiento almacenado usa una página de códigos que no es compatible con PowerCenter.

Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos para la base de datos del procedimiento almacenado que sea compatible con PowerCenter y que contenga codificación para el conjunto de caracteres de la base de datos del procedimiento almacenado.
TM_6188	El orden de clasificación de la sesión <nombre del orden de clasificación> es incompatible con la página de códigos del servicio de integración <nombre de la página de códigos>.
Explicación:	El orden de clasificación especificado es incompatible con la página de códigos del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Para validar las páginas de códigos, seleccione un orden de clasificación compatible con la página de códigos del servicio de integración. Para modificar la validación de la página de códigos, configure el servicio de integración para que modifique la página de códigos en un modo de movimiento de datos Unicode.
TM_6190	No se ha podido identificar la conexión relacional única o la conexión de aplicación que se utiliza como \$Source o \$Target para una transformación de búsqueda o de procedimiento almacenado.
Explicación:	La transformación de búsqueda o de procedimiento almacenado se ha configurado con la variable \$Source o \$Target. La asignación tiene más de una conexión de base de datos de origen o de destino relacional.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, indique una conexión de base de datos para la conexión \$Source o \$Target.
TM_6193	Error al expandir el parámetro de conexión <nombre de parámetro>.
Explicación:	Se usó un parámetro de sesión como \$DBConnectionName para definir una conexión de sesión. En el archivo de parámetros, el valor del parámetro de la sesión no coincide con el nombre de uno de los objetos de conexión en el administrador del flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Actualice el valor del parámetro de la sesión para que coincida con el nombre de un objeto de conexión en el administrador de flujo de trabajo. Asegúrese de que el tipo de parámetro de sesión coincida con el tipo de objeto de conexión. Use por ejemplo \$FTPConnectionName para definir una conexión FTP, no una conexión de cola.
TM_6200	La ruta de acceso para el registro de la sesión excede el límite de <límite de la ruta de acceso del registro de la sesión> caracteres <ruta de acceso del registro de la sesión>.
Respuesta del usuario:	Indique una ruta de acceso para el registro de la sesión que se halle dentro del límite de la ruta de acceso. Es posible que tenga que especificar un directorio diferente o acortar la longitud del nombre del archivo del registro.
TM_6202	Evento DTM. Se ha producido un error al incrementar el número del archivo de registro en el repositorio.
Explicación:	El repositorio no pudo actualizar el número del archivo de registro en la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor de la base de datos y el servicio del repositorio se estén ejecutando.
TM_6223	Ha ocurrido un error interno al obtener el registro de sesión. El registro adjunto al correo electrónico post-sesión puede estar incompleto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TM_6247	Se ha producido un error al comprobar los permisos del objeto global: <objeto>.
Explicación:	El usuario que inició la sesión no tiene permiso para ejecutar uno de los objetos de conexión que utiliza la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario tenga permisos para el objeto en cuestión.
TM_6248	El usuario <nombre de usuario> no tiene permiso para ejecutar un objeto global <nombre de objeto>.
Explicación:	El usuario que inició la sesión no tiene permiso para ejecutar uno de los objetos de conexión que utiliza la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario tenga permisos para el objeto en cuestión.
TM_6254	Error al guardar la información estadística en el repositorio para la transformación <nombre de transformación> con nombre de grupo <grupo> y partición con ID <ID de partición>.
Explicación:	Error al enviar la información estadística al repositorio. Puede ocurrir, por ejemplo, que la conexión con la base de datos se haya interrumpido.
Respuesta del usuario:	Revise el registro del servicio del repositorio por si hay errores relacionados.
TM_6255	Error al guardar la información estadística en el repositorio para la transformación <nombre de transformación> con ID de partición <ID de partición>.
Explicación:	Error al enviar la información estadística al repositorio. Puede ocurrir, por ejemplo, que la conexión con la base de datos se haya interrumpido.
Respuesta del usuario:	Revise el registro del servicio del repositorio por si hay errores relacionados.
TM_6264	No se ha configurado la conexión en el administrador de flujo de trabajo para la transformación del calificador de origen <nombre del calificador de origen MQ> partición <número de partición>.
Explicación:	El servicio de integración no puede hallar la conexión de cola especificada en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Asigne una conexión de cola válida a la sesión.
TM_6279	La instancia de la sesión <nombre de la instancia de la sesión> encontró el siguiente error de validación en tiempo de ejecución: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo ejecutar la sesión porque no es válida.
Respuesta del usuario:	Revise el mensaje de error en tiempo de ejecución.
TM_6288	Error en la asignación de memoria. Agotada memoria virtual.
Explicación:	No hay suficiente memoria virtual disponible.
Respuesta del usuario:	Aumente la cantidad de memoria virtual en el sistema del servicio de integración.

TM_6289	Abortando el proceso DTM debido a un fallo de asignación de memoria.
Explicación:	El servicio de integración necesita más memoria.
Respuesta del usuario:	Aumente la cantidad de memoria virtual en el sistema del servicio de integración.
TM_6294	Se ha modificado el orden de carga de destino. Valide de nuevo la asignación <nombre de asignación>.
Explicación:	Si se modifica un mapplet asociado a una asignación de tal forma que la orden de carga de destino para el mapplet se modifica tras guardar la asignación, el servicio de integración no puede ejecutar la sesión.
Respuesta del usuario:	Abra la asignación y guárdela.
TM_6316	Error: <mensaje de error de base de datos> al configurar la tabla <nombre de tabla>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene privilegios de creación de tablas en la base de datos de destino.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar privilegios de creación de tablas al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para determinar la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6317	Ocurrió el siguiente error de base de datos al crear la tabla de recuperación <nombre de la tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene privilegios de creación de tablas en la base de datos de destino.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar privilegios de creación de tablas al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo crear la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para determinar la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6318	Ocurrió el siguiente error de base de datos cuando se preparaba para obtener el ID de ejecución de destino de la tabla de recuperación <nombre de la tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo recuperar la información de la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para determinar la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6319	Se produjo el siguiente error de la base de datos al obtener el ID de ejecución de destino de la tabla de recuperación <nombre de tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para seleccionar la información de la base de datos de destino.

Respuesta del usuario:	Debe otorgar privilegios de selección al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo recuperar la información de la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error para determinar la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6320	Se produjo el siguiente error de la base de datos al insertar el ID de ejecución de destino en la tabla de recuperación <nombre de tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para insertar la información en la tabla de recuperación PM_RECOVERY.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar al usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino permiso para insertar la información en la tabla de recuperación PM_RECOVERY.
Explicación:	El servicio de integración no pudo insertar la información en PM_RECOVERY debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa del error y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6321	El formato de la tabla de recuperación sigue la versión <número de versión>, aunque se espera la versión 6.2.
Explicación:	El servicio de integración no puede efectuar la recuperación porque las tablas de recuperación no tienen el formato correcto.
Respuesta del usuario:	Si creó las tablas de recuperación manualmente, revise el formato y corrija los posibles errores. Es posible que desee permitir al servicio de integración que cree las tablas. Debe otorgar privilegios de creación de tablas al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
TM_6322	Se produjo el siguiente error al generar un ID de secuencia: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo inicializar la tabla de recuperación PM_TGT_RUN_ID.
Respuesta del usuario:	Consulte la tabla de recuperación PM_RECOVERY para conocer el valor máximo en la columna TGT_RUN_ID. Inserte este valor en PM_TGT_RUN_ID.
TM_6323	Ocurrió el siguiente error de base de datos al confirmar el nuevo ID de secuencia en la base de datos: <mensaje de error de la base de datos>.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa del error y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6324	Ocurrió el siguiente error de base de datos al preparar la instrucción de recuperación UPDATE: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para acceder a las tablas de recuperación.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar el permiso para acceder a las tablas de recuperación al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo tener acceso a las tablas de recuperación debido a un error de la base de datos.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6325	Ocurrió el siguiente error de base de datos al actualizar la información de recuperación para la tabla de recuperación <nombre de la tabla>: <error de base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para actualizar la tabla de recuperación.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar el permiso para acceder a las tablas de recuperación al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo actualizar la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6326	Ocurrió el siguiente error de base de datos al eliminar la información de recuperación de la tabla de recuperación <nombre de la tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para eliminar la información de la tabla de recuperación.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar el permiso para eliminar información de las tablas de recuperación al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo eliminar la información de la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6327	Ocurrió el siguiente error de base de datos al reinicializar la información de recuperación para la tabla de recuperación <nombre de la tabla>. <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para reiniciar la información en la tabla de recuperación.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar permisos de acceso, inserción y eliminación de información en las tablas de recuperación al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo reiniciar la información en la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6328	Se produjo el siguiente error de la base de datos al obtener el recuento de particiones desde la tabla de recuperación <nombre de tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para acceder a la tabla de recuperación.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar el permiso para acceder a las tablas de recuperación al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo tener acceso a la la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6329	Ocurrió el siguiente error de base de datos al obtener la información de recuperación de la tabla de recuperación <nombre de la tabla>: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino no tiene permiso para acceder a la tabla de recuperación.
Respuesta del usuario:	Debe otorgar el permiso para acceder a las tablas de recuperación al nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino.
Explicación:	El servicio de integración no pudo tener acceso a la la tabla de recuperación debido a un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
TM_6330	Ocurrió un error en la obtención de información de recuperación de la base de datos de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe que las tablas de recuperación se hallen en la base de datos de destino. Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.
TM_6331	Error al inicializar la recuperación para el destino <tabla de destino>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que las tablas de recuperación se hallen en la base de datos de destino. Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados. Compruebe que el nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino tenga permiso para crear, acceder y actualizar las tablas de recuperación.
TM_6332	Ocurrió un error al eliminar la información de las tablas de recuperación para el destino <destino>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que las tablas de recuperación se hallen en la base de datos de destino. Compruebe los mensajes de error anteriores para encontrar las posibles causas del error. Compruebe que el nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino tenga permiso para crear, acceder y actualizar las tablas de recuperación.
TM_6336	Ocurrió un error en la inicialización de la sesión de recuperación porque no se encontró la información de recuperación para el destino <destino>.
Respuesta del usuario:	<p>Compruebe que las tablas de recuperación se hallen en la base de datos de destino. Si las tablas no están, debe ejecutar de nuevo la sesión normalmente con la recuperación habilitada para crear las tablas e insertar la información de recuperación. También puede crear manualmente las tablas y ejecutar después la sesión normalmente para crear la información de recuperación.</p> <p>Si las tablas de recuperación sí están, ejecute la sesión normalmente para crear la información de recuperación. No descarte las tablas de recuperación mientras la sesión esté deshabilitada para la recuperación.</p>
TM_6341	Ocurrió un error en la actualización de las tablas de recuperación. La sesión actualizó <número de registros> registros de recuperación, pero preveía actualizar una fila.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de mensajes de error si desea conocer la causa y póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

TM_6342	Ocurrió un error en la actualización de información de las tablas de recuperación para el destino <nombre de destino>.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados. Compruebe que las tablas de recuperación se hallen en la base de datos de destino y que el nombre de usuario especificado en la conexión de la base de datos de destino tenga permiso para actualizar las tablas.
TM_6343	No es posible la recuperación de la sesión puesto que no está habilitada.
Respuesta del usuario:	Habilite la sesión para la recuperación. Mientras esté habilitada, la sesión debe ejecutarse normalmente y debe haber generado un error antes de efectuar la recuperación.
TM_6345	El objeto de la conexión <nombre de conexión> no es un tipo de conexión válido de la partición de la base de datos.
Explicación:	El servicio de integración generó un error en la sesión porque no puede cargar el tipo de destino mediante la partición de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Use la partición de transferencia para los destinos que no admitan la partición de la base de datos.
TM_6349	No es posible proceder a la recuperación de la sesión porque la sesión también está configurada para realizar una carga de prueba.
Respuesta del usuario:	Para efectuar la recuperación, deshabilite la carga de prueba en las propiedades de la sesión.
TM_6376	Error en el servicio de integración al procesar el archivo de recuperación.
Respuesta del usuario:	Reinicie la sesión. Si el problema se repite, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TM_6687	El tamaño del búfer DTM especificado <tamaño del búfer DTM> excede el espacio de dirección de 32 bits. No puede ser mayor de <número> en un servicio de integración de 32 bits.
Explicación:	Intentó ejecutar una sesión en un servicio de integración de 32 bits, pero el tamaño del búfer DTM es demasiado grande.
Respuesta del usuario:	Reduzca el tamaño del búfer DTM o ejecute la sesión en un servicio de integración de 64 bits.
TM_6698	Error al cargar la biblioteca: <motivo del error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo cargar la biblioteca de registro de la sesión externa, posiblemente porque faltan archivos .dll o éstos no son válidos.
Respuesta del usuario:	Tome las acciones necesarias para corregir el error.
TM_6700	Se encontró el siguiente error al tener acceso al archivo <nombre de archivo> para el registro de error: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo tener acceso al archivo especificado. El usuario que ejecuta el servicio de integración no tiene permiso de lectura o escritura para el archivo especificado en el registro de error.

Respuesta del usuario:	Revise el mensaje de error y compruebe los permisos del archivo especificado.
TM_6701	Advertencia. El delimitador del archivo sin formato <delimitador> es el mismo que el de la columna de datos del registro de errores. Es posible que la lectura del registro de errores no sea fácil.
Respuesta del usuario:	Actualice la sesión para usar un delimitador de columna de datos diferente en el registro de errores.
TM_6712	Las fuentes simultáneas con los mismos requisitos transaccionales deben tener el mismo número de particiones. El número de particiones entre las instancias de transformación <nombre de la instancia de transformación> y <nombre de instancia de transformación> es diferente.
Explicación:	La sesión se ejecutó en modo de cambio o de tiempo real, pero el número de particiones para las instancias de transformación especificadas es diferente. Las instancias de transformación deben tener el mismo número de particiones.
Respuesta del usuario:	Configure las instancias de transformación para que tengan el mismo número de particiones.
TM_6713	Las fuentes simultáneas con los mismos requisitos transaccionales deben tener un orden de ejecución consecutivo.
Explicación:	Cuando una sesión se ejecuta en modo de cambio o de tiempo real, la ejecución de los grupos de orden de carga de destino debe ser consecutiva.
Respuesta del usuario:	Para garantizar la ejecución consecutiva de los grupos de orden de carga de destino, defina el orden de carga de destino en Designer.
TM_6765	El depurador no puede ejecutar una sesión en una malla.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la sesión en la malla o depure la asignación en Designer.
TM_6772	El grupo de partición que ejecuta el DTM de trabajo <ID del grupo de partición> no pudo conectarse al DTM maestro en <nombre de host y número de puerto del proceso DTM maestro> con el tiempo de espera de <valor del tiempo de espera> segundos.
Explicación:	El DTM de trabajo no se pudo conectar al DTM maestro en el período de tiempo de espera especificado. Es posible que el proceso DTM maestro se haya cerrado sin aviso previo o que sea un error de la red.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la red para comprobar que la red no tenga problemas de conectividad. Póngase en contacto con el administrador del dominio de PowerCenter para comprobar que el servicio de integración se esté ejecutando.
TM_6775	El proceso DTM maestro no pudo conectarse al proceso de servicio maestro para actualizar el estado de la sesión, con el siguiente mensaje: mensaje de error <mensaje de error> y código de error <código de error>.
Explicación:	El proceso DTM maestro no pudo conectarse al proceso de servicio maestro para actualizar el estado de la sesión. Es posible que el proceso DTM maestro se haya cerrado sin aviso previo o que sea un error de la red.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la red para comprobar que la red no tenga problemas de conectividad. Póngase en contacto con el administrador del dominio de PowerCenter para comprobar que el servicio de integración se esté ejecutando.
TM_6777	Las sesiones temporales de creación de perfiles no se pueden habilitar para malla.
Respuesta del usuario:	Cree una sesión persistente de creación de perfiles o ejecute la sesión temporal de creación de perfiles en un servicio de integración que no se haya asignado a una malla.
TM_6788	Error: No se pudo abrir el archivo de registro temporal <nombre de archivo de registro> con el error <código de error>. El registro de la sesión no se adjuntará al correo electrónico postsesión.
Explicación:	El servicio de integración intentó crear un archivo de registro en el directorio de instalación de servicios PowerCenter pero no pudo tener acceso a dicho directorio. El servicio de integración no pudo adjuntar el registro de la sesión al correo electrónico postsesión porque no pudo crear el archivo en el directorio especificado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario de servicios de PowerCenter tenga permiso de escritura para el directorio de instalación de servicios de PowerCenter.
TM_6795	El servicio de repositorio marcó la sesión como afectada y el servicio de integración no está configurado para ejecutar sesiones afectadas.
Respuesta del usuario:	Valide la sesión o configure el servicio de integración para que pueda ejecutar sesiones afectadas.
TM_6796	Error al expandir el nombre del propietario <nombre del propietario> para la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración no puede expandir un parámetro o una variable en el nombre del propietario de la tabla o en el prefijo del nombre de la tabla.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro o la variable se hayan definido correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en dicho archivo coincida con el tipo de datos del parámetro o la variable. Por ejemplo, en el archivo de parámetros, no puede configurar una variable de asignación de entero a una cadena de texto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TM_6797	Ha ocurrido un error al expandir un parámetro o variable en el entorno SQL <texto SQL> para el objeto de conexión <nombre de conexión>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro o la variable se hayan definido correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en dicho archivo coincida con el tipo de datos del parámetro o la variable. Por ejemplo, en el archivo de parámetros, no puede configurar una variable de asignación de entero a una cadena de texto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TM_6798	Ha ocurrido un error al expandir un parámetro o variable en el prefijo del nombre de la tabla <prefijo> para registros de error.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro o la variable se hayan definido correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en dicho archivo coincida con el tipo de datos del parámetro o la variable. Por ejemplo, en el archivo de parámetros, no puede configurar una variable de asignación de entero a una cadena de texto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
TM_6828	Se ha encontrado un error al guardar información estadística en el repositorio.
Explicación:	Error al guardar las estadísticas en el repositorio. Puede ocurrir, por ejemplo, que la conexión con la base de datos se haya interrumpido.
Respuesta del usuario:	Revise el registro del servicio del repositorio por si hay errores relacionados.
TM_6829	El servicio de integración encontró el siguiente error al reinicializar la tabla de recuperación <nombre de tabla>: Error <error>.
Explicación:	El servicio de integración no pudo reinicializar la tabla de recuperación porque encontró un error. Puede ocurrir, por ejemplo, que la conexión con la base de datos se haya interrumpido.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión para obtener más información.
TM_6844	La variable <nombre de variable> utilizada en la asignación de la variable de presesión se reemplaza en el archivo de parámetros. La asignación de la variable se omitirá.
Explicación:	La variable se asigna en la instrucción de la variable de presesión y en un archivo de parámetros. El servicio de integración utiliza el valor en el archivo de parámetros.
Respuesta del usuario:	Para usar el valor en la instrucción de la asignación de la variable de presesión, quite la variable del archivo de parámetros. Otra alternativa es configurar la sesión y el flujo de trabajo de modo que no se ejecuten con un archivo de parámetros.
TM_6845	No se ha podido encontrar el flujo de trabajo principal o la variable de worklet <nombre de variable> enumerados en una expresión de asignación de variable presesión. La asignación de variable se omitirá.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la variable no se haya eliminado o que se no le haya cambiado el nombre.
TM_6848	No se ha podido determinar la variable <nombre de variable> como flujo de trabajo definido por el usuario o variable de worklet.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la variable no se haya eliminado o que se no le haya cambiado el nombre.
TM_6849	No se ha podido determinar la variable <nombre de variable> como parámetro de asignación, variable de asignación, parámetro de sesión o variable predefinida.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la variable no se haya eliminado o que se no le haya cambiado el nombre.

TM_6850	Se ha encontrado un error al establecer el valor de la variable <nombre de variable> con el valor de la variable <nombre de variable>.
Explicación:	La sesión contiene una instrucción de la asignación variable presesión o postsesión, pero el servicio de integración no pudo efectuar la asignación variable.
Respuesta del usuario:	Compruebe que existan los parámetros o las variables de la instrucción de la asignación y que los nombres se hayan escrito correctamente.
TM_6851	Se ha encontrado un error al realizar la asignación de variable postsesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que existan los parámetros o las variables de la instrucción de la asignación y que los nombres se hayan escrito correctamente.
TM_6956	Se ha encontrado un error al iniciar una nueva instancia de flujo de trabajo porque el número de instancias de flujo de trabajo se encuentra en el límite configurado.
Respuesta del usuario:	Inicie la instancia del flujo de trabajo después de que una de las instancias deje de ejecutarse.
TM_6957	Error en el flujo de trabajo porque hace persistir las mismas variables de asignación que otra instancia de flujo de trabajo que se ejecuta simultáneamente.
Respuesta del usuario:	Si desea que las variables de asignación persistan para flujos de trabajo simultáneos, defina nombres y parámetros diferentes para la instancia del flujo de trabajo.
TM_6958	El flujo de trabajo no ha podido iniciarse porque un flujo de trabajo con el mismo nombre de instancia ya se está ejecutando.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el flujo de trabajo se haya habilitado para ejecutarse al mismo tiempo. Defina un nombre de instancia único para cada flujo de trabajo o habilite el flujo de trabajo para que se ejecute simultáneamente sin nombres de instancia únicos.

Mensajes TPTRD

TPTRD_11001	El plug-in no ha podido crear el objeto de clase TPTLogging.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de registro.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_11002	El plug-in no ha podido convertir la página de códigos a Unicode.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_11003	El plug-in no ha podido convertir Unicode en página de códigos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TPTRD_21101	El plug-in no ha podido recuperar el nivel de seguimiento de la sesión.
Explicación:	Durante la inicialización del módulo de registro, no se ha podido recuperar el nivel de seguimiento de los atributos de sesión.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21201	El plug-in no ha podido establecer el registrador ILog.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de registrador ILog.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21202	El plug-in no ha podido establecer el registrador TPTLogging.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de registro.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21203	El plug-in no ha podido establecer el TDPID.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de nombre de host.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21204	El plug-in no ha podido establecer el nombre de usuario.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de nombre de usuario.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21205	El plug-in no ha podido establecer la contraseña.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de contraseña.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21206	El plug-in no ha podido establecer la base de datos de trabajo.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de nombre de base de datos.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21207	El plug-in no ha podido establecer el nombre de tabla.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de nombre de tabla.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21208	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto DML.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21209	El plug-in no ha podido crear el objeto de conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	Los atributos de conexión no son válidos.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que todos los atributos de conexión son correctos.
TPTRD_21210	El plug-in no ha podido crear el esquema para la tabla <table name>.
Explicación:	El esquema definido en la asignación es incorrecto.
Respuesta del usuario:	Valide o vuelva a crear la asignación. Compruebe que los nombres de columna, la precisión y la escala son los mismos que la definición de la tabla.
TPTRD_21211	El plug-in no ha podido iniciar la conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	Inicie el método del objeto de conexión del transportador paralelo de Teradata que ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error devuelto por CLI o DBS de Teradata. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21212	El plug-in no ha podido asignar memoria al objeto de conexión.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de conexión del transportador paralelo de Teradata.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo del servicio de integración de PowerCenter.
TPTRD_21213	El plug-in no ha podido asignar memoria al objeto de esquema.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de esquema del transportador paralelo de Teradata.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo del servicio de integración de PowerCenter.
TPTRD_21214	No hay campos definidos en los que leer datos.
Explicación:	No hay puertos asignados en la asignación.
Respuesta del usuario:	Valide o vuelva a crear la asignación.
TPTRD_21215	El plug-in no ha podido obtener datos de la fila <row number> con el estado <status code>.
Explicación:	La llamada Getrow() ha fallado en la fila <row number>.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21216	El plug-in no ha podido recuperar DSQ C-datatype.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener el C-datatype para el calificador de origen.

Respuesta del usuario:	Compruebe el tipo de datos desde el calificador de origen de la lista de tipos de datos.
TPTRD_21217	El plug-in no ha podido vaciar todas las filas.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido escribir filas en los almacenamientos intermedios del calificador de origen.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión. Si la sesión vuelve a fallar, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21218	Se ha producido un error durante la exportación...
Explicación:	El operador del sistema EXPORT no ha podido obtener datos desde las tablas de Teradata.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión.
TPTRD_21219	Error desconocido en TPTRReaderPartition::run()
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21220	TDPID no válido.
Explicación:	Nombre de host no válido.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de especificar el TDPID correcto en el objeto de conexión.
TPTRD_21301	El plug-in no ha podido inicializar el componente del lector de Teradata PT.
Explicación:	La inicialización del plug-in del lector ha fallado.
Respuesta del usuario:	Valide la asignación y vuelva a ejecutar la sesión.
TPTRD_21302	El plug-in no ha podido recuperar el objeto de metadatos del calificador de origen.
Explicación:	La sesión no ha podido inicializarse porque la instancia del calificador de origen no se pudo extraer de la asignación.
Respuesta del usuario:	Vuelva a crear la asignación o a ejecutar la sesión.
TPTRD_21501	El plug-in no ha podido inicializar el controlador de particiones del lector de Teradata PT.
Explicación:	La inicialización del controlador de particiones del lector ha fallado.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión. Si la sesión vuelve a fallar, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21502	El plug-in no ha podido recuperar la información de conexión del transportador paralelo de Teradata.
Explicación:	El objeto de conexión tiene algunos parámetros no válidos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todos los atributos del objeto de conexión son adecuados.

TPTRD_21503	El plug-in no ha podido recuperar la información del nivel de sesión.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido recuperar los atributos de sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todos los atributos del objeto de sesión de los orígenes son válidos.
TPTRD_21504	El plug-in no ha podido recuperar la información de la extensión de metadatos.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido recuperar los atributos del calificador de origen.
Respuesta del usuario:	Compruebe que todos los atributos del calificador de origen son válidos.
TPTRD_21505	El plug-in no ha podido recuperar el calificador de origen y su información de campo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21506	El plug-in no ha podido construir la instrucción DML.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no pudo crear la instrucción DML para la extracción de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la SQL personalizada es correcta. Compruebe que los nombres de campo y de tabla son iguales que los de la definición de la tabla de Teradata.
TPTRD_21507	El plug-in no ha podido crear la instancia de clase TPTAPI.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto API de Teradata PT.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTRD_21508	El plug-in no ha podido crear la conexión a la base de datos de Teradata.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21509	El plug-in no ha podido leer datos de la tabla <table name> de la base de datos de Teradata.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21510	El plug-in no ha podido validar la instrucción DML de nivel de sesión <DML_statement>.
Explicación:	La SQL personalizada de las propiedades de la sesión es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la SQL personalizada es correcta.

TPTRD_21511	El plug-in no ha podido validar la instrucción DML del nivel de extensión de metadatos <DML statement>.
Explicación:	La SQL personalizada del calificador de origen es incorrecta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la SQL personalizada es correcta.
TPTRD_21512	El plug-in no ha podido construir la instrucción DML predeterminada.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido construir la instrucción DML para la extracción de datos. Puede que los nombres de puerto de negocio no coincidan con la definición de la tabla.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los puertos están definidos correctamente en la asignación.
TPTRD_21513	Varios grupos <group_count> no son compatibles.
Explicación:	El calificador de origen contiene varios grupos.
Respuesta del usuario:	Actualice la asignación para que el calificador de origen contenga un solo grupo.
TPTRD_21514	El plug-in no ha podido recuperar la lista de campos del calificador de origen.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener la lista de campos del calificador de origen o de los orígenes, así como la información de campo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los campos de la asignación están definidos correctamente.
TPTRD_21515	El plug-in no ha podido recuperar C-datatype del campo <field name>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21516	El plug-in no ha podido recuperar el tipo de datos del campo <field name>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21517	El plug-in no ha podido recuperar la extensión de origen adjunta al calificador de origen concreto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21518	El plug-in no ha podido recuperar la referencia de conexión asociada a una partición determinada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TPTRD_21519	El plug-in no ha podido recuperar el objeto de conexión asociado a una referencia de conexión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21520	El plug-in no ha podido recuperar el TDPID.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21521	El plug-in no ha podido recuperar el nombre de la base de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21522	El plug-in no ha podido recuperar la tenacidad.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21523	El plug-in no ha podido recuperar las sesiones máximas.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21524	El plug-in no ha podido recuperar la suspensión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21525	El plug-in no ha podido recuperar el tamaño de bloque.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21526	El plug-in no ha podido recuperar el indicador de datos cifrados.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21527	Consulta Sql no válida.
Explicación:	La consulta SQL del campo SQL personalizado no es válida. Especifique una consulta SQL mediante SQL de Teradata.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la SQL definida en el campo SQL personalizado es una SQL de Teradata válida.
TPTRD_21528	El plug-in no ha podido obtener la lista de orígenes de la asignación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTRD_21529	El número de sesiones máximas debe ser mayor que 0.
Explicación:	El atributo de sesiones máximas para un objeto de conexión de Teradata PT está configurado con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de sesiones máximas y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTRD_21530	La suspensión debe ser mayor que 0.
Explicación:	El atributo de suspensión para un objeto de conexión de Teradata PT está configurado con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de suspensión y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTRD_21531	La tenacidad debe ser mayor o igual que 0.
Explicación:	El atributo de tenacidad para un objeto de conexión de Teradata PT está establecido con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de tenacidad y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTRD_21532	Es necesario un tamaño de bloque de 256 bytes como mínimo y 64 000 bytes como máximo.
Explicación:	El atributo de tamaño de bloque para un objeto de conexión de Teradata PT está configurado con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de tamaño de bloque y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTRD_21533	El número de puertos clasificados es mayor que el número de campos de salida.
Explicación:	El número del atributo de puertos clasificados en las propiedades de origen de Teradata PT excede el número de campos de salida.
Respuesta del usuario:	Actualice el número de puertos clasificados del origen de Teradata y luego reinicie la sesión.
TPTRD_35061	Se ha producido el siguiente error del sistema cuando el servicio de integración de PowerCenter ha intentado obtener los valores de algunos atributos de sesión: <error message>.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener los valores de algunas propiedades del nivel de sesión. Es posible que se haya producido un error de sistema o que el repositorio contenga inconsistencias.

Respuesta del
usuario:

Corrija el error del sistema operativo. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

Mensajes TPTWR

TPTWR_11001

El plug-in no ha podido crear el objeto de clase TPTLogging.

Explicación:

El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de registro.

Respuesta del
usuario:

Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_11002

El plug-in no ha podido convertir la página de códigos a Unicode.

Explicación:

Error interno.

Respuesta del
usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

TPTWR_11003

El plug-in no ha podido convertir Unicode en página de códigos.

Explicación:

Error interno.

Respuesta del
usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

TPTWR_31101

El plug-in no ha podido recuperar el nivel de seguimiento de la sesión.

Explicación:

Error interno.

Respuesta del
usuario:

Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

TPTWR_31201

El plug-in no ha podido establecer el registrador ILog.

Explicación:

El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de registrador ILog.

Respuesta del
usuario:

Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_31202

El plug-in no ha podido establecer el registrador TPTLogging.

Explicación:

El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de registro.

Respuesta del
usuario:

Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_31203

El plug-in no ha podido establecer el operador del sistema.

Explicación:

El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al operador del sistema.

Respuesta del
usuario:

Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_31204	El plug-in no ha podido establecer el TDPID.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de host.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31205	El plug-in no ha podido establecer el nombre de usuario.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de usuario.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31206	El plug-in no ha podido establecer la contraseña.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la contraseña.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31207	El plug-in no ha podido establecer la base de datos de trabajo.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la base de datos de trabajo.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31208	El plug-in no ha podido establecer el nombre de tabla.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de tabla.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31209	El plug-in no ha podido establecer el nombre de la base de datos de errores.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de la base de datos de errores.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31210	El plug-in no ha podido establecer el nombre de la tabla 1 de errores.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de la tabla 1 de errores.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31211	El plug-in no ha podido establecer el nombre de la tabla 2 de errores.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de la tabla 2 de errores.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31212	El plug-in no ha podido establecer el nombre de la base de datos de registro.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de la base de datos de registro.

Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31213	El plug-in no ha podido establecer el nombre de la tabla de registro.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al nombre de la tabla de registro.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31214	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML insert.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción INSERT.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31215	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML update.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción UPDATE.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31216	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML delete.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción DML delete.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31217	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML truncate table.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción TRUNCATE TABLE.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31218	El plug-in no ha podido crear el objeto de conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de conexión del transportador paralelo de Teradata.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31219	El plug-in no ha podido crear el esquema para la tabla <table_name>.
Explicación:	El esquema definido en la asignación es incorrecto.
Respuesta del usuario:	Valide o vuelva a crear la asignación. Compruebe que los nombres de columna, la precisión y la escala coinciden con la definición de la tabla.
TPTWR_31220	El plug-in no ha podido crear el grupo DML <DML group name>.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al grupo DML.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_31221	El plug-in no ha podido iniciar la conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	Inicie el método del objeto de conexión del transportador paralelo de Teradata que ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error devuelto por CLI o DBS de Teradata. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31222	El plug-in no ha podido asignar memoria al objeto de conexión.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de conexión.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31223	El plug-in no ha podido asignar memoria al objeto de esquema.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al objeto de esquema.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31224	El plug-in no ha podido asignar memoria al grupo DML <DML group name>.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar al grupo DML.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31225	El plug-in no ha podido confirmar el objeto de conexión.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido confirmar el objeto de conexión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error DBS/CLI para obtener más información.
TPTWR_31226	El plug-in ha fallado en la adquisición final.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter ha fallado en la adquisición final.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error DBS/CLI para obtener más información.
TPTWR_31227	El plug-in no ha podido aplicar filas.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido aplicar filas.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error DBS/CLI para obtener más información.
TPTWR_31228	El plug-in no ha podido establecer el grupo DML <DML group name> al objeto de conexión.
Explicación:	El grupo DML creado no es válido.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31229	El plug-in no ha podido poner la fila en la base de datos de Teradata.
Explicación:	Enviando solicitud de datos de filas para insertar, actualizar o eliminar la base de datos de Teradata que ha fallado.

Respuesta del usuario:	Descarte el error y las tablas de registro, si los hay en la base de datos, y reinicie la sesión.
TPTWR_31230	El plug-in no ha podido poner búfer en la base de datos de Teradata.
Explicación:	Enviando datos de búfer a la operación de inserción de la base de datos de Teradata que ha fallado.
Respuesta del usuario:	Descarte el error y las tablas de registro, si los hay en la base de datos, y reinicie la sesión.
TPTWR_31231	El plug-in no ha podido recuperar el diseño del búfer para el método PutBuffer.
Explicación:	No se ha podido obtener información sobre el tamaño del búfer, el encabezado de la fila, la longitud de la fila y el rastreador de fila en el operador del sistema LOAD.
Respuesta del usuario:	Descarte el error y las tablas de registro, si los hay en la base de datos, y reinicie la sesión.
TPTWR_31232	El plug-in no ha podido recuperar las filas afectadas.
Explicación:	No se ha podido obtener el número de filas afectadas ni el número de filas rechazadas de la base de datos de Teradata.
Respuesta del usuario:	Descarte el error y las tablas de registro, si los hay en la base de datos, y reinicie la sesión.
TPTWR_31233	Truncamiento de tabla: el plug-in no ha podido crear el objeto de conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	Cuando no hay suficiente memoria que asignar al objeto de conexión de la base de datos de Teradata.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31234	Truncamiento de tabla: el plug-in no ha podido crear el esquema para la tabla <table_name>.
Explicación:	No hay memoria suficiente para asignar.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31235	Truncamiento de tabla: el plug-in no ha podido crear el grupo DML <DML_Group_name>.
Explicación:	No hay memoria suficiente para asignar.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31236	Truncamiento de tabla: el plug-in no ha podido iniciar la conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	No se ha podido crear una conexión con la base de datos de Teradata en la unidad de actualización para el truncamiento de la tabla.
Respuesta del usuario:	Descarte el error y las tablas de registro, si los hay en la base de datos, y reinicie la sesión.

TPTWR_31237	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML Update Recovery_Table.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31238	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML Insert Recovery_Table.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31239	El plug-in no ha podido establecer la instrucción DML Delete Recovery_Table.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31240	No se admiten varios grupos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31301	El plug-in no ha podido inicializar el plug-in del escritor de Teradata PT.
Explicación:	Error al inicializar el plug-in del escritor.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31302	El plug-in no ha podido crear controladores de destino.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a los controladores de destino.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31303	El plug-in no ha podido recuperar la instancia de destino.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31304	El índice de destino <target_index> no es válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31401	El plug-in no ha podido inicializar el controlador de destino del escritor de Teradata PT .
Explicación:	Error en la inicialización del controlador de destino del escritor.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_31402	El plug-in no ha podido crear los controladores de grupo.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a los controladores de grupo.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31403	El plug-in no ha podido recuperar la lista de grupo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31404	El índice del grupo <group index> no es válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31501	El plug-in no ha podido inicializar el controlador de grupo de escritor de Teradata PT.
Explicación:	Error en la inicialización del controlador de grupo de escritor.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31502	El plug-in no ha podido crear los controladores de partición.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a los controladores de partición.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31503	El índice de partición <partition_index> no es válido.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31601	El plug-in no ha podido inicializar el controlador de partición de escritor de Teradata PT.
Explicación:	Error en la inicialización del controlador de partición de escritor.
Respuesta del usuario:	Valide la asignación y vuelva a ejecutar la sesión.
TPTWR_31602	El plug-in no ha podido recuperar la información de las estadísticas de fila.
Explicación:	Error en la llamada API de Teradata PT.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31603	El plug-in no ha podido recuperar los atributos de conexión y de nivel de sesión del transportador paralelo de Teradata.
Explicación:	El objeto de conexión tiene algunos parámetros no válidos.

Respuesta del usuario:	Compruebe si todos los atributos del objeto de conexión son correctos.
TPTWR_31604	El plug-in no ha podido recuperar la información de tabla.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
TPTWR_31605	El plug-in no ha podido construir instrucciones DML en la tabla <table name> para el operador del sistema <operator name>.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción DML.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31606	El plug-in no ha podido construir la instrucción DML truncamiento de tabla.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción DML truncamiento de tabla. El servicio de integración de PowerCenter no puede leer la información de la tabla de destino desde el vector.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31607	El plug-in no ha podido construir la instrucción DML INSERT.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción Insert. El servicio de integración de PowerCenter no puede leer la información de la tabla de destino desde el vector.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31608	El plug-in no ha podido construir la instrucción DML UPDATE.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción DML Update. El servicio de integración de PowerCenter no puede leer la información de la tabla de destino desde el vector.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31609	El plug-in no ha podido construir la instrucción DML DELETE.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a la instrucción DML Delete. El servicio de integración de PowerCenter no puede leer la información de la tabla de destino desde el vector.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.

TPTWR_31610	La clave principal no se ha definido en ninguno de los campos de la tabla <table_name>. No se puede construir la instrucción DML DELETE.
Explicación:	El tipo de fila se ha eliminado y no hay clave principal definida en la tabla de destino.
Respuesta del usuario:	Defina una clave principal en la tabla de destino y reinicie la sesión.
TPTWR_31611	La clave principal se ha definido para todos los campos de la tabla <table_name>. No se puede construir la instrucción DML UPDATE.
Explicación:	Todo el campo en la tabla de destino es de clave principal y no hay otra columna que actualizar.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que tiene al menos una columna que actualizar.
TPTWR_31612	La clave principal no se ha definido en ninguno de los campos de la tabla <table_name>. No se puede construir la instrucción DML UPDATE.
Explicación:	El tipo de fila se ha actualizado y no hay claves principales definidas en la tabla de destino.
Respuesta del usuario:	Defina una clave principal en la tabla de destino y reinicie la sesión.
TPTWR_31613	El plug-in no ha podido recuperar el atributo de truncamiento de tabla.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31614	El plug-in no ha podido recuperar el atributo de actualizar o insertar.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31615	El plug-in no ha podido recuperar la referencia de conexión asociada a una partición determinada...
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31616	El complemento no ha podido recuperar el objeto de conexión asociado con una referencia de conexión...
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31617	El plug-in no ha podido recuperar la base de datos de trabajo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TPTWR_31618	El plug-in no ha podido recuperar el TDPID.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31619	El plug-in no ha podido recuperar el operador del sistema.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31620	El plug-in no ha podido recuperar el nombre de la tabla de registro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31621	El plug-in no ha podido recuperar el nombre de la base de datos de registro.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31622	El plug-in no ha podido recuperar el nombre de la base de datos de errores.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31623	El plug-in no ha podido recuperar el nombre de la tabla 1 de errores.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31624	El plug-in no ha podido recuperar el nombre de la tabla 2 de errores.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31625	El plug-in no ha podido recuperar las sesiones máximas.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31626	El plug-in no ha podido recuperar la tenacidad.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TPTWR_31627	El plug-in no ha podido recuperar la suspensión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31628	El plug-in no ha podido recuperar la dirección base de cada campo.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31629	El plug-in no ha podido recuperar la confirmación del objeto de conexión de la base de datos de Teradata.
Explicación:	Error interno de Teradata.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31630	El plug-in ha fallado durante la manipulación de datos.
Explicación:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31631	El plug-in no ha podido asignar memoria.
Explicación:	El sistema no cuenta con memoria suficiente que asignar a un objeto.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que hay suficiente memoria en el equipo donde el servicio de integración de PowerCenter se está ejecutando.
TPTWR_31632	El plug-in no ha podido recuperar el indicador de datos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31633	La operación de actualización no está permitida para el operador del sistema LOAD.
Explicación:	El operador del sistema es LOAD y el tipo de fila es Update.
Respuesta del usuario:	La operación de actualización no está permitida en el operador del sistema LOAD.
TPTWR_31634	La operación de eliminación no está permitida para el operador del sistema LOAD.
Explicación:	El operador del sistema es LOAD y el tipo de fila es Update.
Respuesta del usuario:	La operación de eliminación no está permitida en el operador del sistema LOAD.
TPTWR_31635	El plug-in no ha podido truncar la tabla.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no puede eliminar todas las filas de la tabla de destino.

Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los mensajes relacionados. Descarte el error y las tablas de registro, y reinicie la sesión.
TPTWR_31636	El número de sesiones máximas debe ser mayor que 0.
Explicación:	El atributo de sesiones máximas para un objeto de conexión de Teradata PT está configurado con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de sesiones máximas y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTWR_31637	La suspensión debe ser mayor que 0.
Explicación:	El atributo de suspensión para un objeto de conexión de Teradata PT está configurado con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de suspensión y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTWR_31638	La TENACIDAD debe ser mayor o igual que 0.
Explicación:	El atributo de tenacidad para un objeto de conexión de Teradata PT está establecido con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de tenacidad y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTWR_31639	El tamaño de bloque debe ser mayor que 0.
Explicación:	El atributo de tamaño de bloque para un objeto de conexión de Teradata PT está configurado con un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Actualice el atributo de tamaño de bloque y, a continuación, reinicie la sesión.
TPTWR_31640	No se ha podido registrar TPTRecStorageFactory, la recuperación no se admite.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31641	No se ha podido iniciar TPTRecStorageFactory, la recuperación no se admite.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_31642	No se ha podido iniciar TPTConnectionManager.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó iniciar la conexión con Teradata PT. Por ejemplo, el nombre de usuario o la contraseña de Teradata pueden ser incorrectos.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los mensajes relacionados.

TPTWR_34701	No se ha podido inicializar TPTWriterConnection.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó inicializar la conexión con el escritor de Teradata PT. Por ejemplo, es posible que se haya producido un problema de red durante la inicialización.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los mensajes relacionados.
TPTWR_34702	No se ha podido desinicializar TPTConnectionManager.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó desinicializar la conexión con el escritor de Teradata PT. Por ejemplo, es posible que se haya producido un problema de red durante la desinicialización.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los mensajes relacionados.
TPTWR_34703	No se ha podido realizar la confirmación del destino <name> y de la partición <number>.
Explicación:	Se produjo un error cuando Teradata PT intentó emitir una confirmación en la base de datos de Teradata. Por ejemplo, puede que se ha descartado una conexión debido a un problema de red o a un error fatal de base de datos.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_34704	La reversión no es compatible con el escritor de transportador paralelo de Teradata.
Explicación:	La estructura de Teradata ha solicitado una reversión para un error de transacción, pero Teradata PT no admite la reversión de errores de transacciones.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para localizar la transacción que ha fallado. Compruebe las tablas de destino para ver discrepancias de datos.
TPTWR_34723	No se ha podido inicializar la conexión TPT para leer la información de recuperación.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó inicializar la conexión con Teradata PT para leer la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_34725	No se ha podido finalizar la conexión TPT para leer la información de recuperación.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó finalizar la conexión con Teradata PT para leer la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_34727	No se ha podido inicializar la conexión TPT para eliminar la información de recuperación.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó inicializar la conexión con Teradata PT para eliminar la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.

TPTWR_34729	No se ha podido finalizar la conexión TPT para eliminar la información de recuperación.
Explicación:	Se produjo un error cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó finalizar la conexión con Teradata PT para eliminar la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_34730	No se ha podido seleccionar la instrucción DML en la conexión para eliminar la información de recuperación.
Explicación:	Se ha producido un error de conexión cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó eliminar la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_34731	No se ha podido realizar la adquisición en la conexión para eliminar la información de recuperación.
Explicación:	Se ha producido un error de conexión cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó eliminar la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_34732	No se ha podido realizara la llamada PutRow en la conexión para eliminar la información de recuperación.
Explicación:	Se ha producido un error de conexión cuando el servicio de integración de PowerCenter intentó eliminar la información de recuperación.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión y las tablas de registro de Teradata PT para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_35001	No se ha podido realizar la conexión ODBC para crear INFARecoveryTable.
Explicación:	La conexión ODBC de destino no ha podido crear la tabla de recuperación en la base de datos de destino de Teradata debido a un error de conexión.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión para ver los errores de conexión relacionados.
TPTWR_35002	La conexión ODBC no ha podido truncar la tabla de destino <name> en modo de carga.
Explicación:	La conexión ODBC de destino no ha podido truncar la tabla de destino debido a un error.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión para ver los mensajes relacionados.
TPTWR_35003	La conexión ODBC no ha podido descartar la tabla de errores.
Explicación:	La conexión ODBC de destino no ha podido descartar la tabla de errores debido a un error.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión para ver los mensajes relacionados.
TPTWR_35004	La conexión ODBC no ha podido descartar la tabla de registro.
Explicación:	La conexión ODBC de destino no ha podido descartar la tabla de registro debido a un error.

Respuesta del usuario:	Revise el registro de sesión para ver los mensajes relacionados.
TPTWR_35061	Se ha producido el siguiente error del sistema cuando el servicio de integración de PowerCenter ha intentado obtener los valores de algunos atributos de sesión: <error message>.
Explicación:	El servicio de integración de PowerCenter no ha podido obtener los valores de algunas propiedades del nivel de sesión. Es posible que se haya producido un error de sistema o que el repositorio contenga inconsistencias.
Respuesta del usuario:	Corrija el error del sistema operativo. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TPTWR_36001	La clave de licencia de conectividad para la base de datos de Teradata no es válida.
Explicación:	La clave de licencia de la herramienta Administrator no es válida o no contiene la opción de conectividad de Teradata PT.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una clave de licencia válida.
TPTWR_36002	La sesión usa un objeto de conexión en desuso. Reemplácelo con un objeto de conexión válido.
Explicación:	La sesión usa un objeto de conexión de tipo "conexión del transportador paralelo de Teradata" que está en desuso.
Respuesta del usuario:	Reemplace el objeto de conexión en desuso con un objeto de conexión de tipo "conexión del transportador paralelo de Teradata PT".

Mensajes TT

TT_11009	Error de desbordamiento. La transformación de generador de secuencia ha alcanzado el final del valor final configurado.
Respuesta del usuario:	Cambie el valor final o genere el ciclo de la secuencia.
TT_11013	Ha ocurrido un error al analizar la agrupación por puertos.
Explicación:	En una transformación de agregación o de rango, se ha especificado una expresión de agregado como una agrupación por puerto. Las agrupaciones por puerto no pueden ser expresiones de agregado.
Respuesta del usuario:	Quite la expresión de agregado de la agrupación por puertos.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

TT_11014	Una transformación de agregación contiene una expresión o puerto no válidos.
Respuesta del usuario:	Valide primero la expresión y, después, la asignación.
Explicación:	Si la asignación es válida, se trata de un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TT_11019	Hay un error en el puerto <nombre de puerto>. El valor predeterminado para el puerto se ha configurado en: ERROR <mensaje de error>.
Explicación:	El puerto mencionado se ha configurado para generar el mensaje mencionado tras el error.
Respuesta del usuario:	Revise la fila descartada en el registro de la sesión.
TT_11020	Hay un error en el puerto <nombre de puerto>. El valor predeterminado para el puerto se ha configurado en: ABORT <mensaje de error>.
Explicación:	El puerto se ha configurado para anular la sesión cuando se genere un error.
Respuesta del usuario:	Si no desea anular la sesión cuando el puerto contenga un error, cambie el valor predeterminado.
TT_11021	Error al mover datos desde la transformación <nombre de transformación> hasta la transformación <nombre de transformación>. La fila se ha descartado.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados con el error de la fila. Si habilitó el registro de errores de fila, revise el registro por si hay mensajes relacionados.
TT_11023	Se ha producido un error en la conversión de datos en el puerto <nombre de puerto>. La fila se ha descartado.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay mensajes relacionados con el error de la fila. Si habilitó el registro de errores de fila, revise el registro por si hay mensajes relacionados.
TT_11041	No se pudo inicializar la transformación <nombre de transformación>.
Explicación:	Error al preparar los parámetros para los puertos de entrada y salida de la transformación.
Respuesta del usuario:	Compruebe los parámetros de entrada y salida de la transformación.
TT_11070	El reemplazo de búsqueda <consulta de búsqueda> contiene uno o más caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos. El carácter no válido comienza en la posición <posición de carácter> de la consulta.
Respuesta del usuario:	Cambie la consulta del reemplazo de búsqueda para que contenga caracteres incluidos en la página de códigos de búsqueda de la conexión de la base de datos.
TT_11077	La consulta de búsqueda <consulta de búsqueda> contiene uno o más caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos. El carácter no válido comienza en la posición <posición de carácter> de la consulta.
Explicación:	La consulta de búsqueda contiene uno o más caracteres que no se han codificado con la página de códigos de la base de datos de la consulta.

Respuesta del usuario:	Edite la consulta de búsqueda de modo que el servicio de integración pueda convertirla de la página de códigos del servicio de integración a la página de códigos de la base de datos de la búsqueda sin perder datos.
Explicación:	La base de datos de búsqueda usa una página de códigos que Informatica no admite.
Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos para la base de datos de la búsqueda que sea compatible con Informatica y que contenga codificación para el conjunto de caracteres de los datos de la búsqueda.
TT_11078	El nombre del procedimiento almacenado <nombre de procedimiento almacenado> contiene uno o más caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos. El carácter no válido comienza en la posición <posición de carácter> del nombre.
Explicación:	El nombre del procedimiento almacenado contiene uno o más caracteres que no se han codificado con la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado.
Respuesta del usuario:	Identifique el carácter no válido al que se hace referencia en el registro de la sesión. Edite el nombre del procedimiento almacenado de modo que el servicio de integración pueda convertirlo de la página de códigos del servicio de integración a la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado sin perder datos.
Explicación:	La base de datos del procedimiento almacenado usa una página de códigos que Informatica no admite.
Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos para la base de datos del procedimiento almacenado que sea compatible con Informatica y que contenga codificación para el conjunto de caracteres de los datos del procedimiento almacenado.
TT_11079	El nombre del campo <nombre de campo> del procedimiento almacenado <nombre de procedimiento almacenado> contiene uno o más caracteres no válidos en la página de códigos de la conexión de la base de datos. El carácter no válido comienza en la posición <posición de carácter> del nombre.
Explicación:	El nombre del campo del procedimiento almacenado contiene uno o más caracteres que no se han codificado con la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado.
Respuesta del usuario:	Identifique el carácter no válido al que se hace referencia en el registro de la sesión. Edite el nombre del campo del procedimiento almacenado de modo que el servicio de integración pueda convertirlo de la página de códigos del servicio de integración a la página de códigos de la base de datos del procedimiento almacenado sin perder datos.
Explicación:	La base de datos del procedimiento almacenado usa una página de códigos que Informatica no admite.
Respuesta del usuario:	Seleccione una página de códigos para la base de datos del procedimiento almacenado que sea compatible con Informatica y que contenga codificación para el conjunto de caracteres de los datos del procedimiento almacenado.
TT_11090	La expresión de control de la transformación de control de la transacción <nombre de transformación> da como resultado NULL.
Explicación:	La expresión de control de la transacción en una transformación de control de transacción dio como resultado un valor nulo. Cuando la expresión de control de la transacción da como resultado un valor diferente a continuar, confirmar o deshacer, el servicio de integración genera un error en la sesión.

Respuesta del usuario:	Edite la expresión de control de la transacción de modo que no dé como resultado un valor nulo.
TT_11091	La expresión de control de la transformación de control de la transacción <nombre de transformación> da como resultado <valor evaluado>.
Explicación:	La expresión de control de la transacción en una transformación de control de transacción dio como resultado un valor que no es válido. Cuando la expresión de control de la transacción da como resultado un valor diferente a continuar, confirmar o deshacer, el servicio de integración genera un error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Edite la expresión de control de la transacción de modo que no dé como resultado un valor no válido.
TT_11100	La entrada de la transformación de unión <nombre de transformación> no está ordenada. El valor de la clave de fila es <valor de clave>.
Explicación:	La transformación de unión mencionada se ha configurado para usar una entrada ordenada, pero ha recibido datos no ordenados.
Respuesta del usuario:	<p>Configure la transformación de unión para que pueda usar entradas no ordenadas.</p> <p>Compruebe que la sesión y las propiedades de la asignación mantengan el orden de clasificación entre los datos ordenados y la transformación de unión.</p> <p>En la asignación, compruebe que las columnas de la condición de unión coincidan con las columnas de los datos ordenados y que la asignación no contenga transformaciones activas entre los datos ordenados y la transformación de unión.</p> <p>En la sesión, compruebe que las propiedades de las particiones mantengan el orden de clasificación entre los datos ordenados y la transformación de unión.</p>
TT_11118	El directorio de la memoria caché configurado para la transformación <nombre de transformación> está vacío o no es válido.
Respuesta del usuario:	Especifique un directorio de la memoria caché en la sesión o la transformación.
TT_11124	Advertencia. El número de filas generadas por un grupo del calificador de origen <nombre de transformación> excede el límite de filas <número de filas> especificado en la licencia IDN. No se procesarán más filas en este grupo del calificador fuente.
Explicación:	La licencia IDN limita el número de filas que puede procesar en un grupo.
Respuesta del usuario:	Reduzca el número de filas del grupo o consiga una licencia diferente de Informatica.

TT_11134	El archivo de la memoria caché de búsqueda con el prefijo con nombre <nombre de prefijo> que utiliza la transformación de búsqueda <nombre de la transformación de búsqueda> no se puede volver a utilizar.
Explicación:	<p>Intentó usar una memoria caché de búsqueda persistente que no era compatible con la transformación de búsqueda y el servicio de integración no elimina los archivos de la memoria caché de búsqueda cuando se utiliza un prefijo con nombre. Los archivos de la memoria caché de búsqueda no se pueden utilizar de nuevo por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si cambia un atributo, como la conexión de entrada con la base de datos, la memoria caché persistente puede ser incompatible con la transformación de búsqueda. • Si más de una sesión usa el mismo nombre para la memoria caché de búsqueda, ésta puede ser incompatible con una transformación de búsqueda en una de las sesiones. Por ejemplo, si modifica los atributos de una sesión, pero no modifica la segunda sesión, la memoria caché de la búsqueda no puede volver a utilizarse en la segunda sesión. • Actualizó el servicio de integración. El formato de la información en la transformación de búsqueda de la versión actualizada del servicio de integración no es compatible con el formato de la información del archivo de la memoria caché que se creó con una versión anterior del servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Actualice los atributos de la transformación de búsqueda o quite los archivos actuales de la memoria caché de búsqueda. Debe quitar los archivos .idx y .dat. Esto permite al servicio de integración crear una memoria caché de búsqueda.
TT_11141	La transformación <nombre de transformación> devolvió un estado de error de fila al recibir una fila de entrada en el grupo <grupo>.
Explicación:	El procedimiento de la transformación personalizada devolvió un error cuando recibió una fila en el grupo de entrada especificado. El procedimiento de transformación personalizada devolvió INFA_ROWERROR en la función de notificación de la fila de entrada.
Respuesta del usuario:	Es un mensaje informativo. Si el error se repite, es posible que quiera comprobar que los datos que se transfieren en la transformación personalizada cumplan con los criterios definidos por el procedimiento de transformación personalizada..
TT_11144	La memoria caché para la transformación de búsqueda <nombre de transformación> indica que el tipo de origen es <tipo de origen>, pero el tipo de origen para esta transformación es <tipo de origen>.
Explicación:	El tipo de origen para la transformación de búsqueda se cambió cuando el servicio de integración guardó la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Grabe de nuevo el origen de búsqueda en la memoria caché o cambie el tipo de origen al tipo que tenía antes.
TT_11145	La memoria caché para la transformación de búsqueda <nombre de transformación> indica que el archivo de origen es <nombre de archivo>, pero el archivo de origen especificado es <nombre de archivo>.
Explicación:	El nombre del archivo de origen se modificó cuando el servicio de integración guardó la memoria caché de búsqueda.
Respuesta del usuario:	Grabe de nuevo el origen de búsqueda en la memoria caché o cambie el nombre del archivo de búsqueda al nombre que tenía antes.

TT_11146	La memoria caché para la transformación de búsqueda <nombre de transformación> indica que el tipo de archivo de origen <tipo de archivo de origen> no coincide con el especificado para la transformación.
Explicación:	El tipo de archivo de origen en las propiedades de la sesión se modificó tras ejecutar la sesión. Es posible que haya cambiado, por ejemplo, el tipo de archivo de origen de directo a indirecto o de indirecto a directo.
Respuesta del usuario:	Grabe de nuevo el origen de búsqueda en la memoria caché o cambie el tipo de archivo de origen de búsqueda en las propiedades de la sesión.
TT_11147	Las transformaciones de búsqueda <nombre de transformación> y <nombre de transformación> tienen el mismo prefijo para el nombre del archivo de la memoria caché <nombre de prefijo> pero tienen archivos de origen diferentes <nombre de archivo> y <nombre de archivo>.
Explicación:	El prefijo para el nombre del archivo de la memoria caché coincide en todas las transformaciones de búsqueda, pero los orígenes de búsqueda tienen nombres diferentes.
Respuesta del usuario:	Configure la asignación de modo que la memoria caché no se comparta o configure la sesión para utilizar el mismo archivo de origen de búsqueda.
TT_11148	El prefijo para el nombre del archivo de la memoria caché para las transformaciones de búsqueda <nombre de transformación> y <nombre de transformación> es el mismo <prefijo del nombre del archivo> pero tiene tipos de archivo de origen diferentes.
Respuesta del usuario:	Configure la sesión con el mismo tipo de archivo de origen de búsqueda para todas las transformaciones de búsqueda que comparten la memoria caché.
TT_11149	La transformación de búsqueda <nombre de transformación de búsqueda> tiene un nombre de archivo ilegal <nombre de archivo>.
Explicación:	Ejecutó una sesión con una búsqueda de archivo sin formato y el servicio de integración no pudo encontrar el archivo de búsqueda. Falta el nombre del archivo o del directorio o el nombre no es válido.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, compruebe el nombre del archivo y del directorio del origen del archivo de búsqueda.
TT_11152	Error al procesar la transformación de normalizador <nombre de transformación>.
Explicación:	La asignación conecta una transformación activa y una transformación pasiva a la misma transformación descendente o grupo de entrada de transformación.
Respuesta del usuario:	Quite la concatenación.
TT_11158	Se ha producido un error al leer el origen de búsqueda para la transformación de búsqueda <nombre de transformación>.
Explicación:	El servicio de integración encontró errores al leer el origen de búsqueda.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.

TT_11161	Se ha producido un error al leer el origen de búsqueda para la transformación <nombre de transformación>. Obtuvo <número de filas de lectura> filas y <número de filas de error> filas de error.
Respuesta del usuario:	Si necesita más detalles, habilite el registro de errores de fila en la sesión y revise otros mensajes registrados. Compruebe también que la página de códigos para el origen de búsqueda sea compatible bidireccionalmente con el servicio de integración y la página de códigos de destino.
TT_11166	No puede conectar la transformación <nombre de transformación> descendente desde una transformación de generador de secuencia.
Explicación:	Conectó una transformación de generador de secuencia ascendente desde una transformación personalizada o una transformación desarrollada mediante la transformación personalizada.
Respuesta del usuario:	Actualice la asignación.
TT_11168	La página de códigos especificada para la transformación <nombre de transformación> no es válida para el archivo <nombre de archivo>.
Respuesta del usuario:	Especifique una página de códigos válida. La página de códigos debe especificar la configuración regional adecuada para el archivo de origen de búsqueda.
TT_11169	No se ha hallado la página de códigos <ID de la página de códigos> de la transformación <nombre de transformación>.
Respuesta del usuario:	Especifique una página de códigos válida. La página de códigos debe especificar la configuración regional adecuada para el archivo de origen de búsqueda.
TT_11170	Se produjo un error al procesar la transformación <nombre de transformación> y al crear la configuración regional a partir de la página de códigos <nombre de la página de códigos> para el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	La página de códigos que ha especificado no es válida.
Respuesta del usuario:	Especifique una página de códigos válida. La página de códigos debe especificar la configuración regional adecuada para el archivo de origen de búsqueda.
TT_11171	La transformación de generador de secuencia <nombre de transformación> tiene el puerto CURRVAL conectado. Si conecta el puerto CURRVAL, el servicio de integración procesa una fila en cada bloque.
Respuesta del usuario:	Puede optimizar el rendimiento si conecta solamente el puerto NEXTVAL en una asignación.
TT_11172	La transformación de búsqueda dinámica <nombre de transformación> requiere que un puerto de búsqueda de cadena o binario y su puerto asociado tengan la misma longitud. Dado que el puerto de búsqueda <nombre de puerto> tiene una longitud de <longitud> y el puerto asociado <nombre de puerto> tiene una longitud de <longitud>, el servicio de integración usó la mayor longitud para ambos puertos.
Explicación:	La transformación de búsqueda dinámica usa un puerto de búsqueda de cadena o binario de una determinada precisión con un puerto asociado con una precisión diferente. El servicio de integración usa la mayor precisión para ambos puertos.

Respuesta del usuario:	Edite la transformación de búsqueda y utilice la misma precisión para ambos puertos.
TT_11180	La memoria caché de búsqueda <nombre de archivo> se creó con una política de coincidencias diferente de la política de coincidencias múltiples utilizada para la transformación de búsqueda dinámica <nombre de transformación>.
Respuesta del usuario:	Verifique si las dos transformaciones de búsqueda utilizan la misma política de coincidencias múltiple.
TT_11195	Advertencia. Se ha encontrado una entrada no ordenada al construir la memoria caché para la transformación de búsqueda <nombre de transformación>. El número de entradas actual de la memoria caché de índice es <número de entradas>. La memoria caché se construirá mediante inserción. Esto provocará que lleve más tiempo y que la memoria caché de índice requiera más espacio.
Explicación:	El SQL de la transformación de búsqueda no ordena los datos en el orden de clasificación que esperaba el servicio de integración. El SQL ordena los datos en un orden incorrecto debido a una cláusula ORDERBY o porque el reemplazo de SQL definido por el usuario recupera los datos del puerto en un orden diferente.
Respuesta del usuario:	Para mejorar el rendimiento, revise el SQL y corríjalo para que recupere los datos en el orden de clasificación que espera el servicio de integración.
Explicación:	La configuración del orden de clasificación del servidor de la base de datos y el servicio de integración no coinciden.
Respuesta del usuario:	Para mejorar el rendimiento, configure un orden de clasificación coherente para el servidor de la base de datos y el servicio de integración.
TT_11204	Ha ocurrido un error al ampliar un parámetro o variable en la transformación de búsqueda <nombre de transformación> para el prefijo del nombre del archivo de memoria caché <prefijo>.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el parámetro o la variable se hayan definido correctamente en el archivo de parámetros y que su valor en dicho archivo coincida con el tipo de datos del parámetro o la variable. Por ejemplo, en el archivo de parámetros, no puede configurar una variable de asignación de entero a una cadena de texto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
TT_11209	El proceso de actualización no pudo completarse. La transformación de generador de secuencia tiene un tipo de datos no válido.
Explicación:	La asignación contiene una transformación de generador de secuencia en la que el tipo de datos para el puerto de salida NEXTVAL o CURRVAL no es Bigint.
Respuesta del usuario:	Importe la asignación o cree de nuevo la transformación de generador de secuencia.
TT_11210	Ha ocurrido un error al ampliar un parámetro o variable en la transformación de búsqueda <nombre de transformación> para el nombre de tabla de búsqueda <nombre de tabla de búsqueda>.
Explicación:	La sesión contiene un parámetro o una variable de mapplet para definir un nombre de tabla de búsqueda. El servicio de integración no pudo expandir el parámetro o la variable.

Respuesta del
usuario:

Compruebe que el archivo de parámetros contenga un parámetro y un valor para el nombre de la tabla de búsqueda. Si usa una variable de asignación, compruebe que tenga un valor.

CAPÍTULO 20

Códigos de mensaje U

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes UDT, 496](#)
- [Mensajes UM, 500](#)

Mensajes UDT

UDT_50000	No se ha hallado el servicio de transformación de datos <nombre de servicio>.
Explicación:	La transformación de datos sin estructura se ha configurado para ejecutar un servicio de transformación de datos que no se halla en el repositorio de transformación de datos.
Respuesta del usuario:	Edite el servicio desde Data Transformation Studio.
UDT_50001	El nombre del archivo de salida está vacío.
Explicación:	El tipo de salida de la transformación de datos sin estructura es archivo, pero la transformación de datos sin estructura no recibió un nombre de archivo en los datos de origen. La transformación de datos sin estructura recibe el nombre del archivo de salida en el puerto OutputFileName. El servicio de integración no puede crear el archivo sin un nombre.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los datos de origen contengan un nombre de archivo de salida válido.
UDT_50002	La precisión de salida <precisión> es menor que la longitud de salida <longitud>.
Explicación:	La salida del servicio de la transformación de datos es mayor que la precisión del puerto de salida.
Respuesta del usuario:	Aumente el tamaño del puerto de salida.
UDT_50003	Se ha alcanzado el umbral de errores.
Explicación:	El número de errores de la fila alcanzó el límite permitido que se ha configurado en la propiedad de sesión Detener en caso de errores. El servicio de integración cuenta los errores que no son fatales que tienen lugar en los subprocesos del lector, el sistema de escritura y la transformación.
Respuesta del usuario:	Revise los errores en el registro de errores. Corrija los datos de origen o cambie el límite del umbral de errores.

UDT_50004	Error en la inicialización del motor de transformación de datos: <código status.error> <status.description>.
Explicación:	El motor de transformación de datos es el módulo en tiempo de ejecución de la transformación de datos que ejecuta los servicios de transformación de datos. El servicio de integración no pudo ejecutar el servicio de transformación de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se haya instalado el motor de transformación de datos en el mismo equipo que el servicio de integración.
UDT_50007	Tipo de salida no válido: <tipo de salida>.
Explicación:	El atributo OutputType de la transformación de datos sin estructura no es válido.
Respuesta del usuario:	Abra la ficha Configuración UDT de la transformación de datos sin estructura. Seleccione archivo, búfer o divida OutputType.
UDT_50008	No se ha podido vaciar la salida.
Explicación:	Error al vaciar XML desde el búfer de salida descendente del canal.
Respuesta del usuario:	Compruebe los recursos del sistema y revise el registro de la sesión por si hay otros errores.
UDT_50010	La transformación de datos sin estructura solamente puede tener un puerto de salida predeterminado.
Explicación:	La transformación de datos sin estructura sólo debe tener un puerto OutputBuffer.
Respuesta del usuario:	Designer no le permite eliminar el puerto OutputBuffer. Vuelva a crear la transformación o expórtela, edite el archivo XML y reimporte la definición al repositorio.
UDT_50011	La transformación de datos sin estructura solamente puede tener un puerto de entrada predeterminado.
Explicación:	La transformación de datos sin estructura sólo debe tener un puerto InputBuffer.
Respuesta del usuario:	Designer no le permite eliminar el puerto InputBuffer. Vuelva a crear la transformación o expórtela, edite el archivo XML y reimporte la definición al repositorio.
UDT_50014	Debe haber exactamente dos puertos de entrada predeterminados en la transformación de datos sin estructura.
Explicación:	Esta transformación se ha configurado para la salida de un archivo. Cuando el tipo de salida es archivo, la transformación de datos sin estructura recibe el archivo de origen en el puerto InputBufferPort y el nombre del archivo de salida en el puerto OutputFileName. Falta uno de los puertos de entrada predeterminados o uno de los puertos está duplicado.
Respuesta del usuario:	Designer crea los puertos de entrada predeterminados. No puede eliminarlos ni añadirlos. Puede cambiar el tipo de salida para actualizar los puertos predeterminados o volver a crear la transformación.
UDT_50020	No se ha habilitado la licencia para la opción de datos sin estructura.
Explicación:	La opción de datos sin estructura no tiene una clave de licencia válida para ejecutarse en PowerCenter.

Respuesta del usuario:	Consulte los detalles de la licencia con Administrator Tool o el comando <i>infacmd ShowLicense</i> . Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para conseguir una nueva clave de licencia incremental para la opción de datos sin estructura.
UDT_50021	No se han podido definir los datos de salida para la fila <número de fila>.
Explicación:	La transformación de datos sin estructura no pudo grabar los datos en el puerto OutputBuffer.
Respuesta del usuario:	Revise el registro de la sesión por si hay errores relacionados.
UDT_50022	No se pudo abrir el archivo especificado <nombre de archivo>.
Explicación:	El motor de transformación de datos no puede abrir un archivo de origen porque falta el archivo o su ubicación no es válida.
Respuesta del usuario:	La transformación de datos sin estructura está transfiriendo un nombre de archivo y una ruta de acceso desde el puerto InputBuffer al motor de transformación de datos. Verifique si el nombre del archivo y la ubicación son válidos en los datos de origen.
UDT_50023	Error en CM API If_exec_streamer() con el estado <código de estado>.
Explicación:	Error en la función de la API que debe ejecutar un servicio de transmisión por secuencias de la transformación de datos.
Respuesta del usuario:	Revise el código de estado para determinar el error.
UDT_50024	Error en CM API if_init_streamer_C() con el estado <código de estado>.
Explicación:	Error en la función de la API que debe ejecutar un servicio de transmisión por secuencias de la transformación de datos.
Respuesta del usuario:	Revise el código de estado para determinar el error.
UDT_50025	Error de CM API If_get_next_output_message() con el estado <código de estado>.
Explicación:	Se ha producido un error de la función API para obtener el siguiente mensaje del transmisor de secuencias de transformación de datos.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de estado para determinar el error.
UDT_50026	No se encuentra el puerto de transformación de datos <nombre del puerto> en el grupo <grupo>.
Explicación:	El servicio de transformación de datos está devolviendo datos a los puertos que ha definido en la ficha Jerarquía relacional de la transformación de datos sin estructura. Falta un puerto en uno de los grupos de la ficha.
Respuesta del usuario:	Al definir grupos de salida de la jerarquía en la transformación de datos sin estructura, debe definir la misma estructura en el proyecto de transformación de datos. Para cambiar el proyecto de transformación de datos, exporte el archivo del esquema de la jerarquía del grupo desde la transformación de datos sin estructura. A continuación, importe el esquema al proyecto de transformación de datos y vuelva a crear el proyecto.

UDT_50027	No se encuentra el grupo de transformación de datos <grupo> en la transformación de datos sin estructura.
Explicación:	El servicio de transformación de datos está devolviendo datos a los grupos de puertos que ha definido en la ficha Jerarquía relacional de la transformación de datos sin estructura. Falta un grupo en la transformación de datos sin estructura.
Respuesta del usuario:	Al definir grupos de salida de la jerarquía en la transformación de datos sin estructura, debe definir la misma estructura en el proyecto de transformación de datos. Para cambiar el proyecto de transformación de datos, exporte el archivo del esquema de la jerarquía del grupo desde la transformación de datos sin estructura. A continuación, importe el esquema al proyecto de transformación de datos y vuelva a crear el proyecto.
UDT_50028	Esquema XSD no válido para el servicio <nombre del servicio>.
Explicación:	Se ha producido un error en el servicio de transformación de datos porque el esquema que describe la jerarquía del grupo de salida ya no es un esquema válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el esquema al que ha hecho referencia al crear el servicio de transformación de datos no haya cambiado en la carpeta de proyectos de la transformación de datos. No obstante, puede volver a crear el esquema en la ficha Jerarquía del grupo de transformación de datos sin estructura. Exporte el esquema a Data Transformation Studio.
UDT_50029	Error al cargar el servicio <nombre del servicio>.
Explicación:	El motor de transformación de datos no se ha podido ejecutar desde el repositorio de transformación de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de servicio de la transformación de datos sin estructura haga referencia a un nombre de servicio válido en el repositorio de transformación de datos.
UDT_50030	Código de error desconocido <número de error> para el servicio <nombre del servicio>.
Explicación:	La transformación de datos sin estructura no reconoce el código de estado que ha devuelto el servicio de transformación de datos. El valor de dicho código debe estar comprendido entre 1 y 5.
Respuesta del usuario:	Debe visualizar el registro de eventos de la transformación de datos cuando se produzca algún error en un servicio de transformación de datos. La ubicación predeterminada en que el motor almacena el registro es la siguiente: C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data\Informatica\DataTransformation\CMReports.
UDT_50031	El puerto de entrada <nombre del puerto> no está conectado al origen.
Explicación:	El puerto de entrada de la transformación de datos sin estructura no está conectado a ningún origen de la asignación. La asignación no es válida porque la transformación no recibe los datos de origen.
Respuesta del usuario:	Conecte el puerto de entrada de la transformación de datos sin estructura a un origen de la asignación.
UDT_50033	No se encuentra la información de servicio para el servicio <nombre del servicio>.
Explicación:	El servicio de transformación de datos no se puede ejecutar porque el nombre de servicio no se encuentra en el repositorio de transformación de datos, o bien porque el motor de transformación de datos no se ejecuta en el equipo en el que está instalado el cliente de PowerCenter.

Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de transformación de datos se encuentre en la carpeta ServiceDB de instalación de la transformación de datos y que el componente del servidor de transformación de datos esté instalado en el equipo en el que se encuentra el cliente de PowerCenter.
UDT_50034	El atributo 'Nombre del servicio' no se puede dejar en blanco en la transformación. Introduzca un nombre de servicio en la ficha Configuración UDT.
Explicación:	El atributo del nombre de servicio está vacío en la transformación de datos sin estructura. El atributo del nombre de servicio contiene el nombre del servicio de transformación de datos que debe ejecutarse. El nombre de servicio no se puede dejar en blanco a menos que habilite los nombres de servicios dinámicos.
Respuesta del usuario:	Introduzca un servicio de transformación de datos válido en la ficha Configuración UDT de la transformación de datos sin estructura. El servicio debe encontrarse en el repositorio de transformación de datos.

Mensajes UM

UM_10000	El administrador de servicios no ha podido cargar los privilegios del dominio.
Explicación:	Los servicios de Informatica no están instalados correctamente.
Respuesta del usuario:	Vuelva a instalar los servicios de Informatica.
UM_10001	Los metadatos de la administración de usuarios son incongruentes.
Explicación:	La base de datos de configuración del dominio contiene datos incongruentes.
Respuesta del usuario:	Utilice <i>infasetup</i> para restaurar los metadatos de configuración del dominio a partir de un archivo XML de copia de seguridad.
UM_10002	El servicio de administración de usuarios no está habilitado.
Explicación:	El administrador de servicios del nodo de la puerta de enlace maestra no se está ejecutando.
Respuesta del usuario:	Reinicie el administrador de servicios.
UM_10004	El administrador de servicios no ha podido encontrar el usuario <nombre de usuario> que pertenece al dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad>.
Explicación:	El usuario no existe en el dominio de seguridad.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de usuario válido para el dominio de seguridad.
UM_10013	El grupo <grupo> que pertenece a <nombre del dominio de seguridad> contiene un usuario <nombre de usuario> que pertenece a <nombre del dominio de seguridad> y que no está definido en el dominio.
Explicación:	El usuario que se pretende añadir a un grupo o eliminar de un grupo no existe en el dominio de PowerCenter.

Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de usuario válido para añadirlo al grupo o eliminarlo del mismo. También puede crear el usuario antes de añadirlo a un grupo.
UM_10017	La contraseña asociada con el nodo <nombre del nodo> no es válida.
Explicación:	La contraseña de usuario facilitada con el nodo no coincide con la contraseña de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Vuelva a definir el nodo con la contraseña correcta.
UM_10018	El nodo <nombre del nodo> no está definido dentro del dominio.
Explicación:	El nodo no está definido en el dominio.
Respuesta del usuario:	Cambie la configuración del nodo o añada el nodo al dominio.
UM_10019	El nodo <nombre del nodo> no está asociado en el dominio.
Explicación:	El nodo no está asociado.
Respuesta del usuario:	Vuelva a definir el nodo.
UM_10020	El usuario <nombre de usuario> que pertenece a <nombre del dominio de seguridad> no se ha asociado con el nodo <nombre del nodo>.
Explicación:	El usuario especificado en la configuración del nodo no coincide con la configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	Modifique el usuario del nodo del dominio o vuelva a definir el nodo con el mismo usuario del nodo del dominio.
UM_10021	El nombre de host para el nodo <nombre del nodo> es incongruente entre la configuración del nodo y la del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no es correcta.
Respuesta del usuario:	Vuelva a definir el nodo.
Explicación:	El nodo se ha definido dos veces.
Respuesta del usuario:	Cree un nodo con un nombre distinto.
UM_10022	El número de puerto para el nodo <nombre del nodo> es incongruente entre la configuración del nodo y la del dominio.
Explicación:	La configuración del nodo no es correcta.
Respuesta del usuario:	Vuelva a definir el nodo.
Explicación:	El nodo se ha definido dos veces.
Respuesta del usuario:	Cree un nodo con un nombre distinto.

UM_10023	La configuración de la puerta de enlace para el nodo <nombre del nodo> es incongruente entre la configuración del nodo y la del dominio.
Explicación:	Ha de configurar un nodo de la puerta de enlace en las propiedades del dominio y en las del nodo. El nodo está configurado como un nodo de puerta de enlace en una ubicación y como un nodo de trabajo en otra ubicación.
Respuesta del usuario:	Actualice el dominio o las propiedades del nodo para que el nodo esté configurado como un nodo de puerta de enlace o como un nodo de trabajo en ambas ubicaciones.
UM_10024	El administrador de servicios no puede cifrar la credencial porque los caracteres del nombre de usuario, la contraseña o el nombre de dominio no tienen la codificación UTF-16LE.
Explicación:	El nombre de usuario, la contraseña o el nombre de dominio contienen caracteres cuya codificación no es UTF-16LE.
Respuesta del usuario:	Por tanto, asegúrese de que estos atributos contengan caracteres con la codificación UTF-16LE.
UM_10025	El administrador de servicios no ha podido encontrar el grupo <grupo> que pertenece al dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad>.
Explicación:	El grupo no existe en el dominio de seguridad.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de grupo válido para el dominio de seguridad.
UM_10029	El servicio <nombre del servicio> no se encuentra disponible.
Explicación:	El servicio de la aplicación no existe en el dominio.
Respuesta del usuario:	Cree el servicio de la aplicación en el dominio.
Explicación:	El servicio de la aplicación está deshabilitado, o bien no se han actualizado sus contenidos, usuarios o grupos.
Respuesta del usuario:	Por tanto, ha de habilitar el servicio de la aplicación o actualizar el contenido, los usuarios o los grupos que contiene.
Explicación:	El servicio de repositorio está ejecutándose en modo exclusivo.
Respuesta del usuario:	Ejecute el servicio de repositorio en modo normal.
UM_10032	El administrador de servicios no ha podido cargar los privilegios desde del servicio <nombre del servicio>.
Explicación:	El servicio de la aplicación no existe en el dominio.
Respuesta del usuario:	Cree el servicio de la aplicación en el dominio.
Explicación:	El servicio de la aplicación está deshabilitado, o bien no se han actualizado sus contenidos, usuarios o grupos.
Respuesta del usuario:	Por tanto, ha de habilitar el servicio de la aplicación o actualizar el contenido, los usuarios o los grupos que contiene.
Explicación:	El servicio de repositorio está ejecutándose en modo exclusivo.

Respuesta del usuario:	Ejecute el servicio de repositorio en modo normal.
UM_10034	El administrador de servicios no ha podido autenticar al usuario <nombre de usuario> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no ha podido autenticar al usuario.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
UM_10040	El privilegio <nombre del privilegio> no existe para el servicio <nombre del servicio>.
Explicación:	El privilegio no existe para el dominio o el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Introduzca un privilegio válido para el dominio o el servicio de la aplicación.
UM_10041	El dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> se está sincronizando con el servidor de LDAP. Espere hasta que se haya completado la sincronización antes de acceder.
Explicación:	El administrador de servicios está sincronizando la lista de usuarios y grupos del dominio de seguridad con la lista de usuarios y grupos del servicio de directorio de LDAP.
Respuesta del usuario:	Acceda al dominio de seguridad cuando se haya completado la sincronización.
UM_10042	El privilegio no existe para la ruta de acceso al privilegio <ruta del privilegio>.
Explicación:	El privilegio no existe en la ruta de acceso al privilegio.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de privilegio y una ruta de acceso al privilegio válidos para el dominio o el servicio de la aplicación.
UM_10043	El tipo de servicio <tipo de servicio> no existe.
Explicación:	El tipo de servicio no es válido.
Respuesta del usuario:	Introduzca un tipo de servicio válido para el dominio o la aplicación.
UM_10046	El grupo importado <grupo> hace referencia a un usuario <nombre de usuario> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> que no existe en dicho dominio.
Explicación:	El archivo XML importado no es válido.
Respuesta del usuario:	Importe los usuarios y grupos desde un archivo XML nuevo. No edite el archivo XML antes de realizar la importación.
UM_10053	No es posible crear el dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad>. El dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> está reservado para uso interno.
Explicación:	No puede crear un dominio de seguridad de LDAP denominado "native".
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre diferente para el dominio de seguridad de LDAP.
UM_10059	Se ha producido un error de autenticación porque el token de autenticación no es válido.
Explicación:	El token de autenticación no es válido para la cuenta de usuario.

Respuesta del usuario:	Cierre la sesión de la aplicación y vuelva a iniciar sesión.
UM_10060	Error al consultar los usuarios del servicio de LDAP con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no puede importar usuarios del servicio de directorio de LDAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de directorio de LDAP.
UM_10061	Error al consultar los grupos del servicio de LDAP con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no puede importar grupos del servicio de directorio de LDAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de directorio de LDAP.
UM_10082	El administrador de servicios no ha podido añadir usuarios al servicio <nombre del servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.
UM_10083	El administrador de servicios no ha podido añadir grupos al servicio <nombre de servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.
UM_10084	El administrador de servicios no ha podido eliminar usuarios del servicio <nombre del servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.
UM_10085	El administrador de servicios no ha podido eliminar grupos del servicio <nombre del servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.
UM_10087	El administrador de servicios no ha podido sincronizar los usuarios y grupos del servicio <nombre del servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.

UM_10088	El administrador de servicios no ha podido añadir usuarios al servicio <nombre del servicio>. Los usuarios y grupos del servicio no están sincronizados con el dominio.
Explicación:	Los usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación no están sincronizados con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	El administrador de usuarios sincroniza periódicamente la lista de usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio. Espere hasta que el administrador de servicios finalice la sincronización o reinicie el servicio de la aplicación para que el administrador de servicios se sincronice inmediatamente.
UM_10089	El administrador de servicios no ha podido añadir grupos al servicio <nombre del servicio>. Los usuarios y grupos del servicio no están sincronizados con el dominio.
Explicación:	Los usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación no están sincronizados con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	El administrador de usuarios sincroniza periódicamente la lista de usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio. Espere hasta que el administrador de servicios finalice la sincronización o reinicie el servicio de la aplicación para que el administrador de servicios se sincronice inmediatamente.
UM_10090	El administrador de servicios no ha podido eliminar usuarios del servicio <nombre del servicio>. Los usuarios y grupos del servicio no están sincronizados con el dominio.
Explicación:	Los usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación no están sincronizados con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	El administrador de usuarios sincroniza periódicamente la lista de usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio. Espere hasta que el administrador de servicios finalice la sincronización o reinicie el servicio de la aplicación para que el administrador de servicios se sincronice inmediatamente.
UM_10091	El administrador de servicios no ha podido eliminar grupos del servicio <nombre del servicio>. Los usuarios y grupos del servicio no están sincronizados con el dominio.
Explicación:	Los usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación no están sincronizados con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	El administrador de usuarios sincroniza periódicamente la lista de usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio. Espere hasta que el administrador de servicios finalice la sincronización o reinicie el servicio de la aplicación para que el administrador de servicios se sincronice inmediatamente.
UM_10092	El administrador de servicios no ha podido actualizar los privilegios para el usuario <nombre de usuario> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> para el servicio <nombre del servicio>. Los usuarios y grupos del servicio no están sincronizados con el dominio.
Explicación:	Los usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación no están sincronizados con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio.

Respuesta del usuario:	El administrador de usuarios sincroniza periódicamente la lista de usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio. Espere hasta que el administrador de servicios finalice la sincronización o reinicie el servicio de la aplicación para que el administrador de servicios se sincronice inmediatamente.
UM_10093	El administrador de servicios no ha podido actualizar los privilegios para el usuario <nombre de usuario> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> para el servicio <nombre del servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.
UM_10094	El administrador de servicios no ha podido actualizar los privilegios para el grupo <grupo> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> para el servicio <nombre del servicio>. Los usuarios y grupos del servicio no están sincronizados con el dominio.
Explicación:	Los usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación no están sincronizados con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio.
Respuesta del usuario:	El administrador de usuarios sincroniza periódicamente la lista de usuarios y grupos del repositorio del servicio de la aplicación con los usuarios y grupos de la base de datos de configuración del dominio. Espere hasta que el administrador de servicios finalice la sincronización o reinicie el servicio de la aplicación para que el administrador de servicios se sincronice inmediatamente.
UM_10095	El administrador de servicios no ha podido actualizar los privilegios para el grupo <grupo> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> para el servicio <nombre del servicio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El administrador de servicios no se puede comunicar con el servicio de la aplicación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error del servicio de la aplicación.
UM_10096	No se puede realizar la operación solicitada porque infringiría el límite máximo establecido en relación con el número de usuarios con licencia para el administrador de metadatos: [<número de usuarios>]
Explicación:	El objeto de licencia asignado a un servicio de administrador de metadatos determina el número de usuarios que puede asignar a un servicio de administrador de metadatos. El servicio de administrador de metadatos ya tiene el número máximo de usuarios asignados al mismo.
Respuesta del usuario:	Quite los usuarios existentes del servicio de administrador de metadatos antes de asignar otros usuarios al servicio. Para aumentar el número de usuarios que puede asignar al servicio de administrador de metadatos, obtenga un nuevo archivo de licencia; para ello, remítase al servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

UM_10097	No se puede realizar la operación solicitada porque los grupos no pueden tener privilegios o funciones para el administrador de metadatos cuando esté habilitada la aplicación de la cuenta de usuario del administrador de metadatos.
Explicación:	Ha intentado añadir a un grupo privilegios o funciones para el administrador de metadatos. No obstante, el objeto de licencia para el servicio de administrador de metadatos está habilitado para validar el número de usuarios con licencia asignados a un servicio de administrador de metadatos. Si el objeto de licencia está habilitado para validar el número de usuarios con licencia, no puede asignar a los grupos de Administrator Tool ningún privilegio ni función para el administrador de metadatos.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
UM_10098	No se puede realizar la operación solicitada porque el servicio de informes <nombre del servicio> no admite que el valor de username@securitydomain <nombre> contenga más de 80 caracteres.
Explicación:	El analizador de datos utiliza el nombre de la cuenta de usuario y el dominio de seguridad para determinar la longitud del nombre de la cuenta de usuario, con el formato <i>UserName@SecurityDomain</i> . El administrador de servicios no puede asignar privilegios ni funciones a un usuario para el servicio de informes cuando la combinación del nombre de usuario, el símbolo @ y el dominio de seguridad excede la longitud de 80 caracteres.
Respuesta del usuario:	Edite el nombre de usuario o el nombre del dominio de seguridad para el usuario del analizador de datos de forma que la combinación del nombre de usuario, el símbolo @ y el dominio de seguridad tenga una longitud inferior a 80 caracteres.
UM_10099	El usuario <nombre de usuario> del dominio de seguridad <nombre del dominio de seguridad> no puede deshabilitar su propia cuenta.
Explicación:	No puede deshabilitar su propia cuenta de usuario.
Respuesta del usuario:	<p>Seleccione otra cuenta de usuario para deshabilitarla.</p> <p>Inicie sesión como otro usuario para poder deshabilitar su propia cuenta de usuario.</p>
UM_100100	El administrador de servicios no ha podido autenticar al usuario <nombre de usuario> que pertenece a <nombre del dominio de seguridad>. No se ha especificado la contraseña.
Explicación:	El administrador de servicios requiere que los usuarios de LDAP inicien sesión en la aplicación PowerCenter con una contraseña, aunque el servicio de directorio de LDAP puede permitir una contraseña en blanco para acceder de modo anónimo.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con una contraseña.
UM_100102	El valor creado facilitado para el usuario <nombre de usuario> no se ha utilizado durante el período de tiempo válido para ello.
Explicación:	Ha caducado el intervalo de tiempo durante el que puede utilizar el valor creado.
Respuesta del usuario:	Vuelva a enviar la solicitud con un valor nuevo.

CAPÍTULO 21

Códigos de mensaje V

- [Mensajes VAR, 508](#)

Mensajes VAR

VAR_27001	Error: hay una referencia recurrente de <parámetro de sesión/tipo de parámetro de asignación>: <nombre> vuelve a sí mismo. Error detectado al resolver el valor inicial para <parámetro de sesión/tipo de parámetro de asignación>: <nombre>.
Explicación:	El valor inicial de la variable de asignación que ha especificado en Designer tiene una dependencia circular al hacer referencia a otra variable.
Respuesta del usuario:	<p>Si se define el valor inicial en un archivo de parámetros, edite el archivo de parámetros asociado con la sesión. Compruebe que el tipo de datos y los datos correspondientes sean compatibles.</p> <p>En caso de que el valor inicial no esté definido en el archivo de parámetros, vaya a la asignación y edite el valor inicial especificado en el cuadro de diálogo de la variable o el parámetro.</p>
VAR_27002	Se ha producido un error al expandir la referencia para <cadena a expandir>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al intentar expandir los archivos de origen, como para los comandos del shell de presesión y postsesión.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje anterior del registro de la sesión para obtener información detallada.
VAR_27003	Se ha producido un error al expandir las referencias para el valor inicial de <nombre de la variable>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al intentar expandir los valores iniciales para los archivos de origen, como para los comandos del shell de presesión y postsesión.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje anterior del registro de la sesión para obtener información detallada.
VAR_27004	Error interno: operación de agregación solicitada para datos con tipos de datos diferentes.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

VAR_27005	Error interno: no se puede realizar la operación COUNT en una cadena o en valores de tipo de datos horarios.
Explicación:	El valor COUNT de la variable de asignación tiene un tipo de datos que no coincide.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27010	Error interno: <variable>: <nombre> se ha inicializado varias veces.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración ha intentado inicializar la misma variable dos veces.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27017	Error interno: no se admite el tipo de datos binario para <tipo de variable>.
Explicación:	El repositorio puede contener incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27018	Error: no se puede encontrar el parámetro de asignación o la variable de nombre <nombre de la variable> en la transformación <nombre de la transformación>.
Explicación:	El servicio de integración hace referencia a una variable o un parámetro no declarados en una expresión.
Respuesta del usuario:	Declare el parámetro o la variable en Designer.
VAR_27026	Error: falta el valor de cadena inicial para <variable>: <nombre>.
Explicación:	El servicio de integración no puede encontrar el valor de cadena inicial para la variable especificada en el parámetro de sesión.
Respuesta del usuario:	Añada el valor inicial al archivo de parámetros.
VAR_27030	Error: el valor de recuento es menor que cero después de la fusión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27032	Error: el valor inicial para la variable de asignación del tipo agregado de recuento: <nombre> no puede ser menor que cero.
Explicación:	Error: el valor inicial para la variable de asignación del tipo agregado no puede ser negativo.
Respuesta del usuario:	Cambie el valor a un entero positivo. Si se define el valor inicial en un archivo de parámetros, edite el archivo de parámetros asociado con la sesión. En caso de que el valor inicial no esté definido en el archivo de parámetros, vaya a la asignación y edite el valor inicial especificado en el cuadro de diálogo de la variable o el parámetro.
VAR_27033	Error interno: no se puede resolver el nombre de variable de servidor para <número>.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27034	Error interno: no se puede resolver el valor de datos para la variable del servidor <nombre>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27035	Error interno: no se puede resolver el valor del dato numérico entero para la variable del servidor <nombre (umbral de error \$PMSession, recuento de registro \$PMSession)>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27036	Error interno: no se puede resolver el valor del dato de cadena para la variable del servidor <nombre>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27037	Error interno: operación de copia solicitada para datos con tipos de datos diferentes.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27038	Error: <variable de proceso de servicio>: <tipo de ruta de archivo>, para la ruta de archivo o directorio, no puede hacer referencia a <variable>: <nombre> que no es para la ruta de archivo o directorio.
Explicación:	La variable de proceso de servicio no puede hacer referencia a otra variable que no siga un tipo de ruta de archivo o directorio.
Respuesta del usuario:	Cambie la variable a una variable del tipo de ruta de archivo o directorio.
VAR_27039	Error: no se puede hacer referencia a <variable>: <tipo de ruta de archivo> que no es para la ruta de archivo o directorio.
Explicación:	La variable de proceso de servicio no puede hacer referencia a otra variable con una ruta de archivo o directorio.
Respuesta del usuario:	Cambie la variable de una variable de tipo de ruta de archivo o directorio a un nombre de variable original.
VAR_27040	Error: no se han podido eliminar los valores de variable de asignación persistida para la sesión <nombre de la sesión> del repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no puede eliminar el valor de variable de asignación del repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

VAR_27041	Error: no se han podido persistir los valores de variable de asignación para la sesión <nombre de la sesión> en el repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no puede insertar el valor de variable de asignación del repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27042	Error al obtener el valor final para la variable de asignación <nombre>. Omita el guardado del valor persistido para esta variable.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido resolver el valor de variable de asignación final para guardarlo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27043	Error: valor de datos desbordado o demasiado grande.
Explicación:	El servicio de integración comprueba si los datos son válidos antes de guardar el valor final en el repositorio. El valor de datos está desbordado.
Respuesta del usuario:	Cambie la precisión de la variable o el parámetro en caso de que sea necesario.
VAR_27044	Error: no puede haber un valor de datos nulo.
Explicación:	El servicio de integración tiene que comprobar si los datos son válidos antes de guardar el valor final de la variable de asignación en el repositorio. El valor de los datos es nulo.
Respuesta del usuario:	Compruebe el conjunto de datos. Asegúrese de que el valor de variable de asignación no sea nulo.
VAR_27046	Error al analizar la última marca de tiempo guardada <valor fecha/hora> para la variable de asignación <nombre>. Ignorando el valor persistido en el repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración ha ignorado el valor persistido con marca de tiempo porque la marca de tiempo de la variable no es válida en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27047	Error al analizar la última marca de tiempo guardada <valor fecha/hora> para el valor persistido de la variable de asignación <nombre>. Ignore el valor persistido del repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración ha ignorado el valor persistido con marca de tiempo porque la marca de tiempo del valor persistido no es válida en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27053	Error de conversión de tipo de datos incompatibles.
Explicación:	El valor al que ha hecho referencia para otra variable tiene tipos de datos incompatibles y no se puede convertir.

Respuesta del usuario:	<p>Si se define el valor inicial en un archivo de parámetros, edite el archivo de parámetros asociado con la sesión.</p> <p>En caso de que el valor inicial no esté definido en el archivo de parámetros, vaya a la asignación y edite el valor inicial especificado en el cuadro de diálogo de la variable o el parámetro.</p>
VAR_27054	Error al asignar el valor de datos iniciales a <variable>: <nombre>.
Explicación:	Consulte el mensaje anterior del registro de la sesión para obtener información adicional.
Respuesta del usuario:	Corrija el tipo de datos o el valor inicial.
VAR_27055	Error <nombre de variable o parámetro de asignación>: error de conversión de datos.
Explicación:	El servicio de integración ha encontrado un error de conversión de datos con el valor de una variable o un parámetro de asignación.
Respuesta del usuario:	<p>Si se define el valor inicial en un archivo de parámetros, edite el archivo de parámetros asociado con la sesión.</p> <p>En caso de que el valor inicial no esté definido en el archivo de parámetros, vaya a la asignación y edite el valor inicial especificado en el cuadro de diálogo de la variable o el parámetro.</p>
VAR_27056	Error de conversión de datos al convertir <valor de datos>.
Explicación:	El valor al que ha hecho referencia para otra variable tiene tipos de datos incompatibles y no se puede convertir.
Respuesta del usuario:	<p>Si se define el valor inicial en un archivo de parámetros, edite el archivo de parámetros asociado con la sesión.</p> <p>En caso de que el valor inicial no esté definido en el archivo de parámetros, vaya a la asignación y edite el valor inicial especificado en el cuadro de diálogo de la variable o el parámetro.</p>
VAR_27057	Valor de datos desbordado o demasiado grande al convertir <valor de datos>.
Explicación:	El servicio de integración comprueba si los datos son válidos antes de guardar el valor final en el repositorio. El valor de datos está desbordado.
Respuesta del usuario:	Cambie la precisión de la variable o el parámetro en caso de que sea necesario.
VAR_27061	Error: no se puede encontrar la variable <flujo de trabajo/worklet> con el nombre <nombre> al que se ha hecho referencia en <nombre> de <flujo de trabajo/worklet>.
Explicación:	La expresión de flujo de trabajo o worklet contiene una variable que no está declarada. Es posible que haya escrito incorrectamente el nombre de la variable en la expresión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la variable en la expresión del flujo de trabajo o worklet.
VAR_27062	Advertencia. No se puede encontrar la sección para <nombre> de <flujo de trabajo/worklet> ni la carpeta <nombre> en el archivo de parámetros <nombre>.
Explicación:	El archivo de parámetros no contiene ninguna sección para el flujo de trabajo o worklet citado.

Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo de parámetros. Cree una sección para el flujo de trabajo o worklet, o bien corrija el nombre de la carpeta, del flujo de trabajo o worklet en el archivo de parámetros.
Explicación:	El nombre de la carpeta contiene un punto (.). El servicio de integración utiliza el punto (.) para cualificar los nombres de carpeta, flujo de trabajo y sesión al ejecutar un flujo de trabajo con un archivo de parámetros. Si el nombre de la carpeta contiene un punto (.), el servicio de integración no puede cualificar los nombres correctamente y, en consecuencia, se produce un error en el flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la carpeta y asegúrese de que no contenga ningún punto. Si el nombre de la carpeta contiene un punto, implemente la asignación y el flujo de trabajo en otra carpeta.
VAR_27064	Error: no se han podido persistir los valores de variable <flujo de trabajo/worklet> para <nombre> en el repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido escribir un valor de variable persistente de flujo de trabajo o worklet en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27067	Error al analizar la última marca de tiempo guardada <valor fecha/hora> para la variable <nombre> de <flujo de trabajo/worklet>. Ignore el valor persistido del repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido transferir el valor de marca de tiempo para la variable de flujo de trabajo o worklet citada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27068	Error al analizar la última marca de tiempo guardada <valor fecha/hora> para el valor persistido de la variable <nombre> de <flujo de trabajo/worklet>. Ignore el valor persistido del repositorio.
Explicación:	Error interno. El servicio de integración no ha podido transferir el valor de marca de tiempo para el valor persistido de la variable de flujo de trabajo o worklet citada.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27069	Error al obtener el valor final para la variable de flujo de trabajo <nombre>. Omita la actualización del valor persistido para esta variable.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27072	Error: es ilegal definir el valor de anulación para la variable de flujo de trabajo predefinida <nombre>.
Explicación:	Está intentando reemplazar el valor de una variable de flujo de trabajo predefinida en un archivo de parámetros. Esta operación no está permitida.
Respuesta del usuario:	Quite la variable del archivo de parámetros o utilice una variable de flujo de trabajo predefinida en la expresión.

VAR_27073	Error interno: no se admite el tipo de datos decimal para <tipo de variable>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27075	Error: no se puede hacer referencia a <nombre de variable/parámetro> de <tipo de variable/parámetro> cuyo valor es NULL.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
VAR_27079	Advertencia: <tipo de variable>: <nombre de la variable>, NULL reemplaza al valor no válido. El valor de anulación está establecido en una cadena vacía.
Explicación:	Ha establecido una variable de asignación en NULL en el archivo de parámetros, pero la variable no puede tener un valor nulo. El servicio de integración restablece el valor de la variable a una cadena vacía.
Respuesta del usuario:	Compruebe el valor de la variable en el archivo de parámetros. Defínalo en cualquier valor que no sea NULL.
VAR_27086	No se puede encontrar el archivo de parámetros especificado <nombre de archivo> para <nombre de flujo de trabajo/sesión>.
Explicación:	El servicio de integración no puede encontrar el archivo de recuperación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de parámetros exista en la ubicación especificada en las propiedades de la sesión, las propiedades del flujo de trabajo o en la línea de comandos <i>pmcmd</i> . Compruebe que el nombre del archivo de parámetros esté escrito correctamente.
VAR_27097	Error: no se ha podido leer la línea del archivo de parámetros <nombre del archivo> para <nombre de flujo de trabajo/sesión>.
Explicación:	El servicio de integración no puede leer el archivo de parámetros.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el usuario configurado para iniciar los servicios de Informatica tenga permiso de lectura sobre el directorio del archivo de parámetros. Compruebe que el archivo de parámetros sea válido.

CAPÍTULO 22

Códigos de mensaje W

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes WEBM, 515](#)
- [Mensajes WRT, 518](#)
- [Mensajes WSC, 541](#)
- [Mensajes WSH, 544](#)
- [Mensajes WSP, 553](#)

Mensajes WEBM

WEBM_1001	No se ha podido establecer conexión con la plataforma webMethods Broker.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido conectar con la plataforma webMethods Broker.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_1002	No ha sido posible volver a conectarse con la plataforma webMethods Broker.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido volver a conectar con la plataforma webMethods Broker.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_1003	No ha sido posible desconectarse de la plataforma webMethods Broker.
Explicación:	El servicio de integración no se ha podido desconectar de la plataforma webMethods Broker.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_1004	La opción Conservar estado de cliente está configurada, pero no se ha facilitado ningún ID de cliente en la conexión de aplicación <nombre de la conexión de aplicación>.
Explicación:	En la conexión de aplicación especificada de webMethods, ha seleccionado la opción Conservar estado de cliente. Sin embargo, no ha especificado ningún ID de cliente.
Respuesta del usuario:	Defina un valor para el ID de cliente si selecciona la opción Conservar estado de cliente.

WEBM_1006	Excepción de la plataforma Broker: <nombre de webMethods Broker>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error de la plataforma webMethods Broker.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error de webMethods para obtener información adicional.
WEBM_2001	No se ha podido obtener un documento de webMethods Broker.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un documento de webMethods.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2002	No se ha podido reconocer un documento para la plataforma webMethods Broker.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido reconocer un documento que lee desde el origen.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2003	No se ha podido procesar un documento recibido.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido procesar un documento que lee desde el origen.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2004	El grupo de clientes no tiene permiso para suscribirse al tipo de documento <tipo de documento>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer un documento de webMethods desde el origen. El documento pertenece a un tipo de documento para cuya suscripción no tiene permiso el grupo de clientes especificado en la conexión de la aplicación de webMethods.
Respuesta del usuario:	Si desea recibir documentos de webMethods de este tipo de documento, configure el cliente de webMethods para permitir al grupo de clientes recibir documentos de este tipo.
WEBM_2005	El origen <nombre del origen> está configurado para recibir mensajes, pero no se ha facilitado ningún ID de cliente en la conexión de aplicación <nombre de la conexión de aplicación>.
Explicación:	Esto es un mensaje de advertencia. Ha configurado la sesión para recibir documentos en modo de entrega/recepción. Sin embargo, la conexión de aplicación para la definición del origen webMethods de las propiedades de la sesión no contiene ningún ID de cliente.
Respuesta del usuario:	Puede configurar un valor para el ID de cliente en las propiedades de conexión de la aplicación de webMethods.
WEBM_2010	El lector ha recibido y rechazado un documento con un tipo de documento <tipo de documento> que no coincide: <documento>.
Explicación:	El servicio de integración ha leído un documento que no coincide con el tipo de documento de la definición de origen. Se ha rechazado el documento.
Respuesta del usuario:	Ninguno.

WEBM_2011	No se ha podido almacenar un documento en la memoria caché de recuperación: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido almacenar un documento que lee desde el origen en la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2012	No se ha podido recuperar un documento de la memoria caché de recuperación: <mensaje de error>.
Explicación:	Durante una sesión de recuperación, el servicio de integración no ha podido leer un documento desde la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2013	Los datos recuperados de la memoria caché de recuperación no son un documento de webMethods válido.
Explicación:	Durante una sesión de recuperación, el servicio de integración lee los datos desde la memoria caché de recuperación, que no es un documento de webMethods. Es posible que se haya modificado la memoria caché de recuperación. Como resultado, se ha producido un error en la sesión de recuperación.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión.
WEBM_2014	No se ha podido crear una memoria caché de recuperación para almacenar los documentos: <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear una memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2015	No se ha podido abrir una memoria caché de recuperación para recuperar documentos: <mensaje de error>.
Explicación:	Durante una sesión de recuperación, el servicio de recuperación no ha podido abrir la memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_2016	No se ha especificado ninguna carpeta de memoria caché para la recuperación.
Explicación:	La sesión está configurada para la recuperación, pero no se ha especificado ninguna carpeta de memoria caché de recuperación.
Respuesta del usuario:	Especifique un valor para la carpeta de memoria caché de recuperación en las propiedades de la sesión.
WEBM_2017	No se ha podido inicializar la carpeta de memoria caché <caché de recuperación> para la recuperación.
Explicación:	La sesión está configurada para la recuperación, pero no existe la carpeta de memoria caché de recuperación especificada. El servicio de integración no ha podido inicializar la sesión.

Respuesta del usuario:	Cree el directorio para la carpeta de memoria caché de recuperación.
WEBM_3001	No se ha podido procesar una fila de datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido procesar un documento de webMethods.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WEBM_3002	Datos <datos> no válidos para el campo <nombre del campo>.
Explicación:	Los datos del campo especificado no coinciden con el tipo de datos para el campo. Por ejemplo, los datos para el campo son de modo cadena, pero el campo es del tipo de datos booleanos.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los datos para el campo coincidan con el tipo de datos del campo.
WEBM_3003	Error de conversión de datos para el campo <nombre del campo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido convertir los datos para el campo especificado. Por ejemplo, el campo es del tipo de datos enteros, pero los datos para el campo están fuera de rango.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los datos para el campo utilicen la precisión y el rango adecuados.
WEBM_3005	El grupo de clientes no tiene el permiso para publicar el tipo de documento <tipo de documento>.
Explicación:	El servicio de integración ha intentado escribir documentos en el destino del tipo de documento especificado. Sin embargo, el grupo de clientes especificado en la conexión de aplicación webMethods para el destino no tiene permiso para publicar documentos de este tipo.
Respuesta del usuario:	Si desea publicar documentos de webMethods de este tipo de documento, configure el cliente de webMethods para permitir al grupo de clientes publicar documentos de este tipo.

Mensajes WRT

WRT_8000	Error durante el procesamiento de la tabla.
Explicación:	La base de datos no ha podido escribir en una tabla de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes de error relacionados.
WRT_8001	Error durante la conexión con la base de datos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos de destino. Es posible que haya iniciado sesión incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.

WRT_8004	Se ha producido el error <mensaje de error> al inicializar el escritor. Finalizando el escritor.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido conectarse a la base de datos de destino. Es posible que haya iniciado sesión incorrectamente.
Respuesta del usuario:	Inicie sesión con la información correcta. Es posible que los nombres de usuario y las contraseñas distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Explicación:	El servicio de integración no tiene acceso a uno de los archivos de registro de error/salida/sesión.
Respuesta del usuario:	Solicite al administrador de PowerCenter que revise los privilegios de escritura para el usuario que ejecuta el servicio de integración.
Explicación:	La asignación incluye tablas de destino que no existen o que no se han actualizado correctamente en la base de datos de destino.
Respuesta del usuario:	Consulte la base de datos de destino para comprobar que contenga las tablas adecuadas. Si fuera necesario, cree o actualice las tablas.
WRT_8012	Ejecución de escritor: datos fuera de servicio para destinos, finalizando...
Explicación:	Se ha producido una infracción de un criterio de carga-solicitud en una asignación. Se trata de un error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8019	No hay ninguna columna marcada como clave principal para la tabla <nombre de tabla>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido localizar la clave principal para la tabla de destino especificada, por lo que no ha podido ejecutar la operación de eliminación.
Respuesta del usuario:	En el Designer de destino, especifique una clave principal en la definición de la tabla de destino y, a continuación, genere y ejecute SQL.
WRT_8020	No hay ninguna columna marcada como clave principal para la tabla <nombre de tabla>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido localizar la clave principal para la tabla de destino especificada, por lo que no ha podido ejecutar la operación de actualización.
Respuesta del usuario:	En el Designer de destino, especifique una clave principal en la definición de la tabla de destino y, a continuación, genere y ejecute SQL.
WRT_8023	Error durante el truncamiento de la tabla de destino <nombre de destino>. <cadena de error de base de datos>.
Explicación:	No se ha podido truncar la tabla de destino.
Respuesta del usuario:	Consulte la cadena del error de la base de datos para obtener información adicional.
WRT_8028	Error <número de error> durante la bifurcación del proceso de cargador externo <tipo de cargador> para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	No se ha podido bifurcar el proceso de cargador externo.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de error en errno.h en UNIX, o bien en winerror.h en Windows.

WRT_8031	Error <número de error> durante la desvinculación de la canalización con nombre <nombre de archivo de salida>.
Explicación:	En UNIX, el servicio de integración no ha podido desvincular una canalización con nombre utilizada para la carga externa.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de error en errno.h.
WRT_8032	Error en el cargador externo.
Explicación:	<p>Se ha producido un error relacionado con el cargador externo. Consulte la información adicional registrada con este error. Mensajes adicionales conocidos:</p> <p>Error al obtener información del cargador [Oracle o Sybase].</p> <p>Error durante la ejecución del proceso de cargador externo.</p> <p>Error al generar el archivo de control.</p> <p>Error al abrir el archivo de control.</p>
Respuesta del usuario:	<p>Asegúrese de que la información del cargador se haya introducido correctamente.</p> <p>En Oracle, compruebe que el nombre ejecutable del cargador introducido sea correcto y que el directorio del ejecutable se encuentre en la ruta. Asegúrese de que el nombre de usuario, la contraseña y la cadena de conexión sean correctos.</p> <p>Asegúrese de que todos los campos contengan un valor al configurar una conexión de cargador externo.</p> <p>Consulte los permisos sobre el directorio donde se vaya a generar el archivo de salida.</p>
WRT_8046	Error <número de error de sistema Windows> al comprobar la conclusión del cargador externo <manipulador=ID de proceso>.
Explicación:	El sistema Windows ha detectado un error al intentar comprobar la conclusión del cargador externo.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de error del sistema Windows y/o compruebe el registro del sistema Windows.
WRT_8047	Error: Proceso de cargador externo <ID de proceso> cerrado con el error <número de error de cargador de salida>.
Explicación:	El proceso de cargador externo se ha cerrado y ha generado un error.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de error en la documentación del cargador externo de la base de datos.
WRT_8048	Error <número de error de sistema Windows> durante la recuperación del estado de finalización del cargador externo completado [manipulador=<ID de proceso>].
Explicación:	El sistema Windows ha detectado un error al intentar recuperar el código de salida para el cargador externo.
Respuesta del usuario:	Consulte el código de error del sistema Windows y/o compruebe el registro del sistema Windows.

WRT_8049	Error: Proceso de cargador externo <ID de proceso> debido a la recepción de la señal <número de señal UNIX>.
Explicación:	En UNIX, se ha cerrado el cargador externo debido a la recepción de una señal de UNIX.
Respuesta del usuario:	Consulte el número de señal de UNIX en signal.h, que se encuentra en /usr/include/sys/signal.h.
WRT_8053	Advertencia. Error al ejecutar los procedimientos almacenados precargados. Error <mensaje de error de base de datos> con el nombre de usuario <nombre de usuario> en la sesión <nombre de sesión>.
Explicación:	Ha ejecutado una sesión con un procedimiento almacenado precargado y no se ha podido ejecutar.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8058	Error <número de error del sistema> durante la apertura del archivo de sesión incorrecto (rechazado) <nombre de archivo incorrecto>.
Explicación:	Durante la inicialización de una sesión, el servicio de integración no ha podido abrir el archivo rechazado que se ha especificado a causa de un error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	<p>En el caso de que el servicio de integración se encuentre en un equipo con Windows, consulte la ayuda de Windows y busque el número de error del sistema especificado.</p> <p>Sin embargo, si se trata de un equipo UNIX, localice el error en el archivo /usr/include/sys/errno.h. Consulte la documentación de UNIX para acceder a la explicación del error.</p>
WRT_8059	Error en la inicialización del escritor [Error al inicializar el archivo de salida.] Finalizando el escritor.
Explicación:	Durante la inicialización de una sesión con un origen de archivo sin formato, el servicio de integración no ha podido inicializar el archivo de salida.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8060	Error en la inicialización del escritor [Error al obtener información del cargador externo]. Finalizando el escritor.
Explicación:	Error interno. Es posible que haya inconsistencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8062	Error en la inicialización del escritor [No se pudo generar el archivo de control del cargador externo]. Finalizando escritor.
Explicación:	Se ha producido un error en la sesión durante la generación de un archivo de control del cargador externo.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.

WRT_8063	Error en la inicialización del escritor [no se pudo iniciar el cargador externo]. Finalizando escritor.
Explicación:	Es posible que no exista el ejecutable del cargador externo o puede que no tenga permiso para ejecutar el programa del cargador externo.
Respuesta del usuario:	Compruebe que exista el ejecutable del cargador externo y que tiene permiso para ejecutarlo. Póngase en contacto con el administrador del sistema si no dispone de los permisos adecuados.
Explicación:	Es posible que el sistema operativo disponga de pocos recursos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8064	Error <número de error del sistema> durante la apertura del archivo de salida de sesión <nombre del archivo de salida>.
Explicación:	Durante la inicialización de una sesión, el servicio de integración no ha podido abrir el archivo de salida que se ha especificado a causa de un error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	En caso de que el servicio de integración se encuentre en un equipo con Windows, consulte la ayuda de Windows y busque el número de error del sistema especificado. Sin embargo, si se trata de un equipo UNIX, localice el error en el archivo /usr/include/sys/errno.h. Consulte la documentación de UNIX para acceder a la explicación del error.
WRT_8065	Error en la inicialización del escritor [no se pudo inicializar IndicatorFile]. Finalizando escritor.
Explicación:	Durante la inicialización de una sesión con un destino de archivo sin formato, el servicio de integración no ha podido inicializar el archivo indicador. El directorio para el archivo indicador no existe o la cuenta de los servicios de Informática o el perfil del sistema operativo no tienen permiso de escritura sobre el directorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que exista el directorio para el archivo indicador y conceda permiso de escritura sobre el directorio a la cuenta de los servicios de Informática o al usuario del sistema operativo del perfil del sistema operativo.
Explicación:	El sistema operativo dispone de pocos recursos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8066	Error <mensaje de error del sistema> durante la apertura del archivo de registro de sesión <nombre de archivo de registro>.
Explicación:	Error del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8067	Se ha producido el error [NTTrustedConn() fallido] al inicializar el escritor. Finalizando el escritor.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.

WRT_8068	Se ha producido un error al inicializar el escritor. Finalizando escritor.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8070	Se ha producido el error <Error interno:sin asignación [1]> al inicializar el escritor. Finalizando escritor.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8071	Error en la inicialización del escritor. [El n.º total de destinos de carga de todos los canales <destinos de carga> no coincide con el n.º de destinos de carga de la asignación <nombre de asignación>.] Finalizando escritor.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8072	Error durante la resolución del nombre de archivo incorrecto para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8073	Error durante la obtención del nombre de archivo de salida para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8074	Se ha producido el error [Error interno] al inicializar el escritor. Finalizando escritor.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8075	Se ha producido el error [Error al crear orden de tabla truncado] al inicializar el escritor. Finalizando el escritor.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8076	Ejecución de escritor finalizada. [Error de Commit].
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

WRT_8077	Ejecución de escritor finalizada. [Error al ejecutar los procedimientos almacenados precargados.]
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8079	Ejecución de escritor finalizada.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WRT_8080	Ejecución de escritor finalizada. [Error durante la carga de datos y umbral de errores alcanzado: ningún dato confirmado].
Explicación:	El servicio de integración ha alcanzado el umbral de error configurado en las propiedades de la sesión.
Respuesta del usuario:	Elimine los errores en los datos. Establezca el umbral de error en cero.
WRT_8081	Ejecución de escritor finalizada. Error al cargar los datos en la tabla de destino <nombre de instancia de destino>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8082	Ejecución de escritor finalizada. [Errores encontrados].
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8085	Ejecución de escritor finalizada. [Error interno].
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error. También puede ponerse en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WRT_8086	Ejecución de escritor finalizada. [Error al ejecutar los procedimientos almacenados cargados posteriormente.]
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error. Asimismo, póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8088	Ejecución de escritor finalizada. [Error en el cargador externo].
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del cargador externo para ver un mensaje de error más específico.

WRT_8091	Error durante el truncamiento de la tabla de destino <nombre de tabla>. Error durante la formación de la consulta.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8092	Error durante el truncamiento de la tabla de destino <nombre de tabla>. Error durante la preparación de la consulta de truncamiento de la tabla de destino: <consulta de tabla>.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8095	Error <número de error del sistema> durante la bifurcación del proceso de cargador externo isql para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Es posible que cuente con pocos recursos del sistema.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Explicación:	Es posible que haya detectado un error de configuración de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8096	Error en el cargador externo. Error durante la obtención de información del cargador de Oracle.
Explicación:	Error interno. Es posible que haya inconsistencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8097	Error en el cargador externo. Tipo de cargador externo no admitido.
Explicación:	Error interno. Es posible que haya inconsistencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8098	Error en el cargador externo. Error durante la ejecución del proceso de cargador externo: [No existe este archivo o directorio], errno = [2].
Explicación:	El servicio de integración no ha podido ejecutar el cargador externo porque el cargador externo no está incluido en la ruta del sistema.
Respuesta del usuario:	Edite la ruta del sistema para incluir el ejecutable del cargador externo.
WRT_8100	Error en el cargador externo. Error durante la obtención de información del cargador de Sybase.
Explicación:	Error interno. Es posible que haya inconsistencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

WRT_8109 Compare los destinos para InfoSource.

Explicación: Los metadatos de SAP NetWeaver BI han cambiado desde que se han importado. Este mensaje va seguido de información específica.

Respuesta del usuario: Vuelva a importar la definición de destino BW.

WRT_8110 Inicialización de instrucción de BW.

Explicación: El servicio de integración no ha podido inicializar InfoSource.

Respuesta del usuario: Compruebe que el servicio de integración cumpla con los requisitos mínimos del sistema.

WRT_8111 SAPSendDone.

Explicación: La sesión no ha podido eliminar una línea de una tabla interna de SAP.

Respuesta del usuario: Vuelva a programar el flujo de trabajo de SAP NetWeaver BI.

WRT_8116 ERROR: La tabla de destino <nombre de tabla de destino> no tiene ninguna clave especificada. N.º de fila <ID de fila> en archivo incorrecto.

Explicación: Ha intentado ejecutar un comando UPDATE o DELETE. Estos comandos requieren que se defina una clave principal en la tabla de destino.

Respuesta del usuario: Vaya a la definición de destino y defina una clave principal.
No utilice UPDATE ni DELETE en la tabla de destino.

WRT_8117 ERROR: La tabla de destino <nombre de tabla> no permite INSERT. Fila número <ID de fila> en archivo incorrecto.

Explicación: Ha intentado aplicar INSERT en filas de la tabla de destino. Sin embargo, es posible que no se le hayan concedido derechos para aplicar INSERT en la tabla especificada.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

WRT_8118 ERROR: La tabla de destino <nombre de tabla> no permite UPDATE. Fila número <ID de fila> en archivo incorrecto.

Explicación: Ha intentado aplicar UPDATE en filas de la tabla de destino. Sin embargo, es posible que no se le hayan concedido derechos para aplicar UPDATE en la tabla especificada.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

WRT_8119 ERROR: La tabla de destino <nombre de tabla> no permite DELETE. Fila número <ID de fila> en archivo incorrecto.

Explicación: Ha intentado aplicar DELETE en filas de la tabla de destino. Sin embargo, es posible que no se le hayan concedido derechos para aplicar DELETE en la tabla especificada.

Respuesta del usuario: Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

WRT_8120	ERROR: Tipo de fila no válido para la tabla de destino <nombre de tabla>. Fila número <ID de fila> en archivo incorrecto.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WRT_8123	Error al preparar la carga de la tabla de destino. Error de base de datos: <número de error de base de datos>.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8132	Error durante la ejecución de la consulta de truncamiento de la tabla de destino.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8136	Error al analizar el texto de llamada del procedimiento almacenado.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido analizar el texto de la llamada del procedimiento almacenado.
Respuesta del usuario:	Consulte el texto de la llamada del procedimiento almacenado.
WRT_8150	Página de códigos no válida para el archivo de salida <nombre de archivo>.
Explicación:	La página de códigos que ha especificado para el destino no es válida.
Respuesta del usuario:	Especifique una página de códigos válida para el destino.
WRT_8151	El carácter de separador de campo <separador> no es válido para la página de códigos del destino.
Explicación:	El valor hexadecimal del carácter que ha especificado como el separador delimitador para el destino no es válido.
Respuesta del usuario:	Especifique un delimitador que sea válido en la página de códigos de destino.
WRT_8152	El carácter NULL <carácter nulo> no es válido para la página de códigos de destino.
Explicación:	El valor HEX del carácter nulo que ha especificado para el destino no es válido.
Respuesta del usuario:	Especifique un carácter nulo que sea válido en la página de códigos de destino.
WRT_8156	Error: No se admite la carga externa de datos MBCS en Sybase IQ 11.
Explicación:	El servicio de integración no admite la carga externa de datos de caracteres multibyte establecidos en Sybase IQ 11. Sybase IQ 11 no admite datos multibyte.
Respuesta del usuario:	Cambie el servidor Sybase IQ 11 al modo ASCII y utilice datos ASCII. Cargue los datos multibyte en una base de datos que admita Unicode.

WRT_8157	El campo <nombre de campo> del archivo de salida <nombre de archivo> no es lo bastante ancho para incluir al menos un carácter NULL especificado.
Explicación:	Ha especificado un carácter nulo multibyte y el campo de destino no contiene suficientes bytes restantes para un carácter nulo.
Respuesta del usuario:	Especifique un carácter nulo de un único byte. Aumente el tamaño de la columna de destino en Designer.
WRT_8171	No se puede localizar la función CreateWrtTargetInstance en la biblioteca compartida <nombre de archivo de biblioteca>.
Explicación:	La DLL cargada para el destino especificado no contiene ninguna función denominada CreateWrtTargetInstance.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que se trate de la DLL correcta.
WRT_8172	No se puede crear la configuración regional en ASCII.
Explicación:	Error de la biblioteca de terceros.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que las rutas a las bibliotecas y a los entornos estén definidas correctamente.
WRT_8173	Error en la conversión desde UNICODE: no se han convertido todos los caracteres.
Explicación:	El número de caracteres convertidos desde Unicode no coincide con el número de caracteres del búfer. El número es inferior al previsto.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8174	Error durante el vaciado del búfer al archivo de salida <output file name>. El mensaje de error es <mensaje de error>; búfer de datos <búfer>.
Explicación:	Se ha producido un error de entrada/salida del sistema operativo al intentar realizar la extracción en el archivo de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo de salida no esté bloqueado y que tenga los permisos de usuario correctos. Asegúrese de que el sistema tenga suficiente espacio en disco.
WRT_8175	La cadena de separador de campos para el archivo <nombre de archivo> contiene caracteres no ASCII <caracteres Unicode>.
Explicación:	En el momento de la inicialización, el servicio de integración es un modo de movimiento de datos ASCII, pero la cadena de separador de campos especificada en la sesión para el archivo de destino contiene algunos símbolos no ASCII.
Respuesta del usuario:	Cambie el servicio de integración al modo de movimiento de datos UNICODE o cambie la cadena de separador de campos para que sea sólo ASCII.
WRT_8176	El carácter NULL para el archivo <nombre de archivo> no es ASCII <carácter Unicode>.
Explicación:	En el momento de la inicialización, el servicio de integración es un modo de movimiento de datos ASCII, pero el carácter nulo especificado en la sesión para el archivo de destino es un carácter no ASCII.
Respuesta del usuario:	Cambie el servicio de integración al modo de movimiento de datos UNICODE o cambie el carácter nulo a un carácter ASCII.

WRT_8178	Error al obtener la opción de comillas para el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	Error al obtener opciones para el archivo desde el repositorio.
Respuesta del usuario:	Guarde la sesión para restablecer un indicador y, a continuación, vuelva a ejecutar la sesión. También puede ponerse en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WRT_8179	Se ha producido un error desconocido al intentar cerrar el archivo de salida <nombre de archivo>.
Explicación:	Se ha producido un error de entrada/salida del sistema operativo al cerrar el archivo de destino de salida.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo no esté bloqueado, que sea accesible y que tenga los permisos adecuados. Compruebe que haya suficiente espacio en disco.
WRT_8180	No se ha podido generar el nombre del archivo indicador con <nombre de archivo de salida>.
Explicación:	Ha utilizado un nombre de archivo inadecuado para la generación automática del nombre del archivo indicador.
Respuesta del usuario:	<p>Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática. Los siguientes nombres son válidos ("/" recibe el mismo tratamiento que "\u201d). El servicio de integración añade los siguientes nombres de archivo con la extensión .ind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME • .FNAME • FNAME • ./FNAME • DIR/FNAME <p>El servicio de integración reemplaza los siguientes nombres de archivo con la extensión (.ext) por la extensión .ind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME.EXT • .FNAME.EXT • /FNAME.EXT • ./FNAME.EXT • DIR/FNAME.EXT <p>DIR.DIRECT/FNAME es un nombre de entrada no válido. No puede utilizar un punto (.) en el nombre de directorio porque el servicio de integración no puede procesar el nombre de entrada.</p>
WRT_8181	La configuración regional especificada <nombre de configuración regional> para el archivo <nombre de archivo de salida> no es válida para el carácter NULL <carácter>.
Explicación:	El carácter nulo que ha especificado no existe en la página de códigos de destino.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la página de códigos de destino sea compatible con la página de códigos del servicio de integración o cambie el carácter nulo para que exista en la página de códigos de destino.

WRT_8183	Se ha producido un error de retroceso para el destino <nombre de instancia de destino>.
Explicación:	La base de datos ha experimentado un bloqueo y se ha producido un error con la operación de retroceso para el destino especificado. Es posible que el segmento de retroceso fuese demasiado pequeño para que pudiera realizarse correctamente.
Respuesta del usuario:	Compruebe la configuración de la base de datos. Asegúrese de que el retroceso sea grande y vuelva a intentar la operación de retroceso.
WRT_8184	ADVERTENCIA: La página de códigos de salida especificada para el archivo de destino <nombre de archivo de destino> no es ASCII, aunque el servidor de Informatica se ejecute en modo ASCII.
Explicación:	El servicio de integración se ejecuta en el modo de movimiento de datos ASCII, pero la página de códigos que ha especificado para el destino no está basada en el código ASCII.
Respuesta del usuario:	Cambie el modo de movimiento de datos del servicio de integración a Unicode y vuelva a ejecutar la sesión.
WRT_8185	Error durante la transferencia de datos del destino <nombre de destino> mediante FTP.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al realizar la preparación para transferir el archivo mediante FTP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor FTP se esté ejecutando, compruebe los permisos del archivo y la información de conexión y, a continuación, vuelva a ejecutar la sesión.
WRT_8186	Error durante la finalización de la carga. Ejecución de escritor finalizada.
Explicación:	Tras finalizar el procesamiento del destino, el servicio de integración finalizó el archivo para FTP y detectó un error.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje anterior del registro para obtener información adicional.
WRT_8187	Error durante la resolución del archivo de salida <nombre de archivo> para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8188	Encabezado MQ no válido para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8189	Tipo de campo no válido (se esperaba MQCHAR) para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8197	Error en la apertura del archivo de fusión de destino <nombre de archivo>.
Explicación:	Error de sistema operativo.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8198	Error en la apertura del archivo de destino <nombre de archivo> durante el procesamiento del archivo de fusión de destino.
Explicación:	Error de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8199	Error en la lectura del archivo de destino <nombre de archivo> durante el procesamiento del archivo de fusión de destino.
Explicación:	Error de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8200	Error de escritura en el archivo de destino <nombre de archivo>.
Explicación:	Error de sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8201	Error durante la obtención del nombre del archivo de fusión de destino para el destino <nombre de destino>.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WRT_8203	Error en la ejecución masiva. Reintentando.
Explicación:	Compruebe los mensajes de error anteriores para ver por qué se ha producido un error en la ejecución. Sin embargo, el servicio de integración sigue ejecutando el comando para que los datos se carguen con carácter eventual, a menos que se produzcan otros errores.
Respuesta del usuario:	Intente corregir la causa del error. El servicio de integración ejecuta el comando y, como resultado, la sesión tarda más en ejecutarse. Por ejemplo, si el error se debe a un bloqueo, póngase en contacto con el administrador de la base de datos para consultar si se puede configurar la base de datos para realizar inserciones simultáneas.
WRT_8204	Error: no se pudo establecer el carácter nulo.
Explicación:	Ha especificado un carácter nulo que no es compatible con la página de códigos definida para el destino.
Respuesta del usuario:	Cambie el carácter nulo o la página de códigos definida para el destino.
WRT_8205	Error: no se encontró el nombre de la tabla en el catálogo. Esta sesión no se puede ejecutar con varias particiones.
Explicación:	Error interno. Es posible que el repositorio tenga incoherencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

WRT_8206	Error: la tabla de destino se ha creado con un bloqueo en el nivel de página. La sesión solamente se puede ejecutar con varias particiones si la tabla de destino se crea con un bloqueo de nivel de fila.
Explicación:	Ha configurado incorrectamente una tabla de destino Informix para varias particiones.
Respuesta del usuario:	Cree la tabla de destino Informix con bloqueo de nivel de fila.
WRT_8208	Error durante el truncamiento de la tabla de destino <nombre de tabla de destino>. El servicio de integración está intentando ejecutar la consulta DELETE FROM.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido ejecutar un comando truncado en la base de datos y ha intentado emitir un comando eliminado.
Respuesta del usuario:	La eliminación del comando repercute en el rendimiento. Si la base de datos admite el comando de tabla truncada y desea mejorar el rendimiento, revise las limitaciones de clave y los privilegios de la tabla de la base de datos.
WRT_8209	Error de cargador externo; el cargador externo de Teradata no puede admitir nombres de tabla de más de 24 caracteres. El nombre de tabla <nombre de tabla> tiene <longitud de tabla> caracteres.
Explicación:	Teradata no admite cargas externas para nombres de tabla de más de 24 caracteres.
Respuesta del usuario:	Use un nombre de tabla con menos de 24 caracteres.
WRT_8210	Error de cargador externo; error al generar el archivo de control del cargador de Teradata.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al generar el archivo de control.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo sea de ancho fijo y que el nombre de tabla no supere los 24 caracteres.
WRT_8211	Consulte el registro del cargador externo <nombre de archivo del registro del cargador> para obtener información adicional.
Explicación:	Se ha producido un error al cargar la tabla en la base de datos usando la utilidad de cargador externo de la base de datos. Los posibles errores pueden ser que la tabla no exista o que haya un bloqueo en la tabla.
Respuesta del usuario:	Consulte el archivo de registro del cargador externo para obtener información detallada.
WRT_8212	Error: se han producido demasiados bloqueos en la base de datos. No se puede continuar con la sesión.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para finalizar una sesión cuando la base de datos encuentre el número máximo de bloqueos que ha definido.
Respuesta del usuario:	Aumente el valor de intentos de bloqueo en el servicio de integración. Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.

WRT_8215	Error en el cargador externo. El proceso del cargador externo <ID de proceso> se ha cerrado antes de tiempo.
Explicación:	Este error está relacionado con WRT_8216. El cargador externo se ha cerrado de forma inesperada porque la canalización citada se ha interrumpido y se ha producido un error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Consulte el archivo de registro del cargador externo para obtener información detallada.
WRT_8216	Error en el cargador externo. Canalización dañada.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido escribir datos en la canalización citada porque el cargador externo se ha cerrado de forma inesperada. El cargador externo se puede cerrar si se ejecuta sin espacio suficiente en disco.
Respuesta del usuario:	Compruebe el archivo de registro del cargador externo para obtener información detallada y asegúrese de que haya suficiente espacio en disco.
WRT_8218	Error: El cargador externo de Teradata requiere una clave principal en la tabla <nombre de tabla> cuando se utiliza el modo de carga <modo de carga>.
Explicación:	No ha establecido ninguna clave principal en la tabla al utilizar el modo de carga update, upsert o delete.
Respuesta del usuario:	Defina una clave principal en la tabla de destino.
WRT_8219	Error: Error de coincidencia de tablas, la tabla de destino <nombre de tabla> con <número de columnas> columnas no coincide con la tabla física con <número de columnas> columnas.
Explicación:	El número de columnas de la tabla de destino difiere del de la tabla física.
Respuesta del usuario:	En Designer, vuelva a crear la tabla o vuelva a cargar la tabla de destino desde la base de datos.
WRT_8220	Error: obtención de bloqueo durante la lectura o escritura en la base de datos.
Explicación:	Error de base de datos.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador de la base de datos.
WRT_8226	El grupo de orden de carga de destino <TLOG> se ha establecido para el vaciado en tiempo real. La confirmación basada en el destino se cambia a la confirmación basada en el origen y el intervalo de confirmación basado en el destino se usa como intervalo de confirmación basado en el origen.
Explicación:	Esto es un mensaje informativo. Ha configurado la sesión para la extracción de datos en tiempo real con confirmaciones basadas en destinos. El servicio de integración ejecutará la sesión con confirmaciones basadas en orígenes.
Respuesta del usuario:	Si desea ejecutar la sesión en tiempo real, no necesita realizar ninguna acción. Si desea ejecutar la sesión con confirmaciones basadas en destinos, elimine la función de latencia de vaciado de la condición del filtro.

WRT_8229	Se han producido errores de la base de datos: <mensaje de error de la base de datos>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error de la base de datos.
Respuesta del usuario:	Consulte la base de conocimiento de Informatica.
WRT_8244	Error durante la generación del n.º de fila <número de fila> para el archivo de salida <destino de archivo sin formato>. Se ha rechazado la fila.
Explicación:	<p>El servicio de integración ha detectado un error durante la generación de la fila para el destino de archivo sin formato y ha escrito la fila en el archivo rechazado. Es posible que el servicio de integración haya rechazado la fila por una de las siguientes razones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El destino es un archivo de ancho fijo y el ancho del campo para una columna de fecha y hora no es lo suficientemente grande para admitir el valor de fecha y hora, incluido el formato de fecha y hora. • El destino es un archivo de ancho fijo y el ancho del campo para una columna numérica no es lo suficientemente grande para admitir el valor numérico, incluido el separador decimal y de millares.
Respuesta del usuario:	Edite la definición de destino en Designer y asegúrese de configurar la precisión y el ancho del campo para admitir la longitud total de la columna de destino.
WRT_8246	Error: El cargador externo no se admite para los archivos sin formato directos. Instancia de destino <nombre de instancia de destino>.
Explicación:	En las propiedades de la sesión, ha seleccionado una conexión de cargador externo para un destino basado en una definición de destino de archivo sin formato. Esto puede haber ocurrido si ha seleccionado una conexión de cargador externo para un destino basado en una definición de destino relacional y, a continuación, en Designer, ha cambiado la definición de destino relacional a una definición de archivo sin formato.
Respuesta del usuario:	En Designer, cambie la definición de destino de archivo sin formato a una definición de destino relacional. Sólo puede seleccionar una conexión de cargador externo cuando el destino se base en una definición de destino relacional.
WRT_8247	Error: no se puede realizar la ejecución en el modo masivo para una carga de prueba de la conexión <nombre de destino>.
Explicación:	En las propiedades de la sesión, ha configurado el servicio de integración para realizar una carga de prueba y ha seleccionado el modo masivo para un destino relacional.
Respuesta del usuario:	Seleccione Normal para el tipo de carga de destino. Puede realizar una carga de prueba para destinos relacionales cuando configure una sesión para el modo normal. Si configura la sesión de carga de prueba para el modo masivo, se producirá un error en la sesión.
WRT_8250	Destino (la carga de prueba no se admite para este tipo de destino): <nombre de destino> (Nombre de instancia: <nombre de instancia de destino>).
Explicación:	En las propiedades de la sesión, ha configurado el servicio de integración para realizar una carga de prueba, pero el servicio de integración no realiza una carga de prueba en los mismos destinos de la asignación.
Respuesta del usuario:	Ninguno. El servicio de integración sólo realiza una carga de prueba en destinos relacionales.

WRT_8270	El grupo de conexión de destino n.º <número de grupo> consta de los destinos <nombre de destino>.
Explicación:	Mensaje informativo.
Respuesta del usuario:	Ninguno. El servicio de integración escribe en el registro de la sesión cuyos destinos pertenecen a un grupo de conexión de destino. El número de grupo de la conexión de destino es un número arbitrario. No especifica el orden en que el servicio de integración realiza las cargas en los destinos. Un grupo de conexión de destino es un grupo de destinos que el servicio de integración utiliza para determinar autorizaciones y cargas.
WRT_8281	Error: Se ha usado el mismo carácter <carácter> como un separador de campos y un separador decimal para el campo <nombre de puerto> del destino <nombre de destino>.
Explicación:	Para la definición de destino de archivo sin formato delimitado, ha seleccionado el carácter especificado como el separador decimal y como el delimitador de campo.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, seleccione un delimitador diferente para el destino. O bien, en Designer, seleccione un separador decimal diferente para la definición de destino.
WRT_8282	Error: Se ha usado el mismo carácter <carácter> como separador de campos y de millares para el campo <nombre de puerto> del destino <nombre de destino>.
Explicación:	Para la definición de destino de archivo sin formato delimitado, ha seleccionado el carácter especificado como el separador de millares y como el delimitador de campo.
Respuesta del usuario:	En las propiedades de la sesión, seleccione un delimitador diferente para el destino. O bien, en Designer, seleccione un separador de millares diferente para la definición de destino.
WRT_8297	El proceso del cargador externo <proceso de cargador> se ha cerrado con el código de advertencia <código de archivo de acciones>.
Explicación:	Está utilizando un archivo de acciones de advertencia del cargador externo. El cargador externo ha devuelto un código de advertencia distinto de cero.
Respuesta del usuario:	Localice el código de advertencia en el archivo de acciones de advertencia del cargador externo. Puede editar el archivo de acciones de advertencia para tratar cada código de advertencia como una advertencia o como un error fatal. Para obtener información detallada sobre los códigos de advertencia del cargador, consulte la documentación del cargador.
WRT_8299	Error en el cargador externo. No se encuentra el archivo de acciones de advertencia del cargador.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para usar un archivo de acciones de advertencia del cargador externo. El servicio de integración no puede localizar el archivo de acciones de advertencia del cargador.
Respuesta del usuario:	Localice el archivo de acciones de advertencia y cópielo en la ubicación que haya especificado para el archivo de acciones de advertencia del cargador al configurar el servicio de integración. Asegúrese de que el nombre del archivo de acciones coincida con el nombre que haya especificado al configurar el servicio de integración.
WRT_8300	Error en el cargador externo. Error durante la apertura del archivo de acciones de advertencia del cargador <nombre de archivo> para su lectura. errno = <código de error del sistema>.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para usar un archivo de acciones de advertencia del cargador externo. El servicio de integración no puede leer el archivo de acciones de advertencia.

Respuesta del usuario:	Compruebe que la cuenta del sistema que ha iniciado el servicio de integración tenga permiso de lectura para el directorio en el que se encuentra el archivo de acciones de advertencia del cargador.
Explicación:	Error del sistema.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8301	Error durante la carga de códigos de advertencia del archivo de acciones de advertencia del cargador externo <nombre de archivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cargar los códigos de advertencia del archivo de acciones de advertencia del cargador externo.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes precedentes para ver la causa del error.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cargar los códigos de advertencia del archivo de acciones de advertencia del cargador externo porque no ha especificado el nombre o la ubicación del archivo al configurar el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre y una ubicación para el archivo de acciones de advertencia del cargador externo.
WRT_8302	Error en el cargador externo. Error durante la duplicación del identificador de stderr para el cargador externo de DB2 EEE. El mensaje de error del sistema es <mensaje de error del sistema>. errno = <número de error>.
Explicación:	Error del sistema.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8303	Error en el cargador externo. Error durante la apertura del archivo de registro del cargador externo de DB2 EEE para su escritura. El mensaje de error del sistema es <mensaje de error del sistema>. errno = <número de error>.
Explicación:	Error del sistema.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8304	Error en el cargador externo. Error durante la redirección de stderr al archivo de registro para el cargador externo de DB2 EEE. El mensaje de error del sistema es <mensaje de error del sistema>. errno = <número de error>.
Explicación:	Error del sistema.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.
WRT_8305	Error en el cargador externo. Error durante la restauración de stderr para el cargador externo de DB2 EEE. El mensaje de error del sistema es <mensaje de error del sistema>. errno = <número de error>.
Explicación:	Error del sistema.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el administrador del sistema.

WRT_8308	Error: Se ha producido un error al escribir metadatos para la tabla de destino <instancia de destino> en el archivo de salida <nombre de archivo de salida>.
Explicación:	Ha configurado el servicio de integración para escribir los metadatos de un archivo sin formato en el archivo de destino. El servicio de integración no ha podido escribir en el destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servicio de integración se pueda conectar al directorio de destino del archivo sin formato y que el disco tenga espacio suficiente.
WRT_8309	Error en el cargador externo. El formato de fecha <formato> no es válido. Instancia de destino <nombre de instancia de destino>.
Explicación:	Ha introducido un valor no válido para la opción Formato de fecha al configurar el cargador externo MultiLoad.
Respuesta del usuario:	Edite la conexión del cargador externo MultiLoad e introduzca un valor válido para el formato de fecha. Reinicie la sesión.
WRT_8310	Error en el cargador externo. La actualización no es válida para la instancia de destino <nombre de instancia de destino> puesto que no hay ninguna clave principal asignada al destino.
Explicación:	El cargador externo MultiLoad o TPump no se puede ejecutar en el modo de actualización porque no ha definido una clave principal para el destino.
Respuesta del usuario:	Ejecute el cargador externo en un modo diferente o defina una clave principal para el destino.
WRT_8311	Error en el cargador externo. La actualización no es válida para la instancia de destino <nombre de instancia de destino> puesto que no hay ningún campo que no sea de clave asignado al destino.
Explicación:	El cargador externo MultiLoad o TPump no se puede ejecutar en el modo de actualización porque no ha definido ninguna columna que no sea de clave en la instancia de destino.
Respuesta del usuario:	Ejecute el cargador externo en un modo diferente o añada una columna que no sea de clave para el destino.
WRT_8312	Error en el cargador externo. La eliminación no es válida para la instancia de destino <nombre de instancia de destino> puesto que no hay ninguna clave principal asignada al destino.
Explicación:	El cargador externo MultiLoad o TPump no se puede eliminar en el modo de eliminación porque no ha definido ninguna clave principal para el destino.
Respuesta del usuario:	Ejecute el cargador externo en un modo diferente o defina una clave principal para el destino.
WRT_8313	Error en el cargador externo. Upsert no es válido para la instancia de destino <nombre de instancia de destino> puesto que la actualización no es válida para el destino.
Explicación:	El cargador externo MultiLoad o TPump no se puede ejecutar en el modo upsert por uno de los siguientes motivos: <ul style="list-style-type: none"> • No ha definido ninguna clave principal para el destino. • No ha definido ninguna columna que no sea de clave para el destino.

Respuesta del usuario:	Ejecute el cargador externo en un modo diferente, defina una clave principal para el destino o añada una columna que no sea de clave para el destino.
WRT_8315	La sesión de confirmación definida por el usuario no se admite para este tipo de asignación (ningún destino en los grupos de confirmación).
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8324	Advertencia: la conexión del grupo de conexión de destino no admite transacciones. Es posible que los destinos <nombres de destino> no se hayan cargado según las reglas de límite de transacción especificadas.
Explicación:	Está ejecutando una sesión de confirmación definida por el usuario o basada en orígenes y es posible que los destinos citados no reconozcan los límites de transacción. Esto puede ocurrir con destinos de archivo sin formato o con cargas masivas.
Respuesta del usuario:	Se trata de un mensaje informativo para destinos de archivo sin formato, ya que los archivos sin formato son de confirmación neutral. Si ejecuta la sesión en modo masivo y desea garantizar que los destinos carguen según los límites de transacción, puede editar la sesión y ejecutarla en modo normal.
WRT_8329	Advertencia. Se está omitiendo el directorio de archivo de control de cargador externo <directorío> debido a que solamente contiene espacios en blanco.
Explicación:	Ha configurado la opción LoaderControlFileDirectory del servicio de integración para usar un directorio independiente del directorio de instalación del servicio de integración para crear y almacenar archivos de control de cargador externo, pero no ha especificado ningún nombre de directorio.
Respuesta del usuario:	Especifique un nombre de directorio para LoaderControlFileDirectory.
WRT_8343	Error: El nombre del archivo de destino <nombre de archivo> supera la longitud máxima permitida <bytes>.
Explicación:	La longitud del nombre del archivo de destino supera el límite del sistema (260 en Windows y 255 en UNIX).
Respuesta del usuario:	Reduzca la longitud del nombre de archivo.
WRT_8371	La fila se ha rechazado porque se ha producido una reversión debido a errores en la transacción.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error en la transacción y la sesión está configurada para revertir el error.
Respuesta del usuario:	Lea otros mensajes del archivo de registro para encontrar la fila que ha generado el error.
Explicación:	La expresión de control de transacción de una transformación Transaction Control ha sido evaluada para revertir la transacción. El servicio de integración ha revertido todas las filas de la transacción, incluida esta fila.
Respuesta del usuario:	Lea los demás mensajes del archivo de registro para encontrar la fila que ha causado la expresión de control de transacción que se ha evaluado para revertir.

WRT_8372	La fila se ha rechazado porque se ha producido una reversión debido a un error en la confirmación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido confirmar una transacción y la sesión está configurada para revertir la confirmación errónea.
Respuesta del usuario:	Lea otros mensajes del registro de la sesión para encontrar la causa de la confirmación errónea.
WRT_8398	Error en la apertura del archivo de salida de sesión <nombre de archivo>. Error: <texto del error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir el archivo de salida de destino para la sesión. Este error puede ocurrir si el archivo de salida de destino no existe, la ruta al archivo no es válida, la cuenta de los servicios de Informática o el usuario del sistema operativo del perfil del sistema operativo no tienen permiso para abrir el archivo, o bien otro proceso está utilizando el archivo. Como resultado, la sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que existe el archivo de salida de destino, conceda permisos de lectura y escritura sobre el archivo a la cuenta de servicios de Informática o al usuario del sistema operativo del perfil del sistema operativo y asegúrese de que el archivo no esté siendo utilizado por otro proceso. Si está habilitada la recuperación de la sesión, recupérela. De lo contrario, vuelva a ejecutar la sesión.
WRT_8399	Error en el cierre del archivo de salida de destino <nombre de archivo>. Error: <texto de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar el archivo de salida de destino. Este error se puede producir si no hay suficiente espacio en disco disponible para cerrar el archivo. Como resultado, la sesión ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe que haya suficiente espacio en disco para el archivo de salida de destino. Si está habilitada la recuperación de la sesión, recupérela. De lo contrario, vuelva a ejecutar la sesión.
WRT_8414	Falta la licencia de alta disponibilidad. Se omite el período de reintento especificado para la conexión del servicio de integración al destino.
Explicación:	Las propiedades de objeto de conexión están configuradas, pero no cuenta con la opción de alta disponibilidad. Se ha omitido el período de reintento de conexión.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
WRT_8419	El puerto FileName del destino de archivo sin formato <nombre de destino> no se admite con la opción de conexión o fusión.
Explicación:	El servicio de integración ha provocado un error en la sesión porque el puerto FileName no es compatible con la conexión o el tipo de destino. No puede configurar un puerto FileName con un destino FTP, un archivo de fusión o una lista de archivos.
Respuesta del usuario:	Quite el puerto FileName del destino.
WRT_8424	El servicio de integración no puede leer la plantilla del archivo de control <nombre de la plantilla del archivo de control>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido encontrar la plantilla del archivo de control.

Respuesta del usuario:	Compruebe que el nombre de directorio y de archivo para la plantilla del archivo de control se hayan introducido correctamente en las propiedades de la sesión. Compruebe que el archivo exista en el directorio especificado.
WRT_8425	ERROR: Error en la ejecución del escritor.
Explicación:	La sesión no ha podido escribir en el destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8426	ERROR: Error en la preparación del escritor.
Explicación:	Se ha producido un error en la sesión mientras el servicio de integración estaba preparándose para escribir en el destino. Es posible que el destino no exista o que el servicio de integración haya detectado otros errores.
Respuesta del usuario:	Compruebe los mensajes de error precedentes para ver la causa del error.
WRT_8428	Error durante la transferencia de datos del destino <nombre de destino> mediante SFTP.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al realizar la preparación para transferir los archivos mediante SFTP.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el servidor SFTP se esté ejecutando, compruebe los permisos del archivo y la información de conexión y, a continuación, vuelva a ejecutar la sesión.
WRT_8430	El servicio de integración no ha podido crear la configuración regional para el identificador de página de códigos: <página de códigos>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear un objeto conversor I18N.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WRT_8435	Error durante la apertura de la cola de recuperación: <mensajes de error>.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WRT_8436	Error durante el cierre de la cola de recuperación: <mensaje de error>.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WRT_8437	Se ha producido el siguiente error al escribir la información de recuperación en la cola de recuperación: <mensaje de error>.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WRT_8438	Se ha producido el siguiente error al eliminar la información de recuperación de la cola de recuperación: <mensaje de error>.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.

WRT_8439	Se ha producido el siguiente error al leer la información de recuperación de la cola de recuperación: <mensaje de error>.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WRT_8442	El servicio de integración no puede recuperar los destinos de archivo sin formato multipartición con la opción de fusión simultánea.
Respuesta del usuario:	Deshabilite la recuperación para el flujo de trabajo.
WRT_8443	El servicio de integración no puede repetir un carácter NULL multibyte en el archivo <nombre de archivo>.
Explicación:	La sesión tiene un destino de ancho fijo configurado para repetir caracteres nulos. Se produce un error en la sesión porque el carácter nulo es un carácter multibyte y la longitud del campo no es divisible por el número de bytes del carácter nulo.
Respuesta del usuario:	Seleccione un carácter nulo de un byte.
WRT_31215	No se encuentra la clave de licencia válida de PowerCenter Connect para Salesforce.com.
Explicación:	La clave de licencia no incorpora la opción PowerExchange para Salesforce.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica para obtener una nueva clave de licencia incremental.

Mensajes WSC

WSC_33021	La conexión del servicio web <nombre de conexión de la aplicación> no puede tener un valor de tiempo de espera negativo <valor de tiempo de espera>.
Explicación:	El valor del parámetro de tiempo de espera de la conexión de la aplicación del servicio web es un número negativo.
Respuesta del usuario:	Defina el valor de tiempo de espera en la conexión de la aplicación del servicio web con un valor igual a cero o superior.
WSC_33023	Se ha encontrado un problema durante la conversión de la solicitud SOAP (DOC a RPC): <detalles del error>.
Explicación:	La solicitud SOAP para un origen de servicio web contiene datos no válidos o incompletos. Consulte los detalles del error para obtener información adicional.
Respuesta del usuario:	Modifique la solicitud SOAP en el cuadro de diálogo Editar tablas.
WSC_33024	Se ha detectado un error al obtener el nombre de operación para la tabla <nombre de operación>.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSC_33026	No se puede recuperar el número de puerto del proxy HTTP.
Explicación:	Es posible que no haya introducido ningún valor para el número de puerto del proxy HTTP al configurar el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Configure el número de puerto del proxy HTTP para el servicio de integración en Administrator Tool.
WSC_33028	No se puede recuperar la contraseña del proxy HTTP.
Explicación:	Es posible que no haya introducido ningún valor de contraseña para la configuración del proxy HTTP al configurar el servicio de integración.
Respuesta del usuario:	Configure la contraseña del proxy HTTP para el servicio de integración en Administrator Tool.
WSC_33030	No se puede recuperar el valor de dominio NT para la autenticación.
Explicación:	Es posible que no haya introducido ningún valor para el atributo de conexión del dominio en la conexión de la aplicación del servicio web.
Respuesta del usuario:	Introduzca un valor para el atributo de conexión en la conexión de la aplicación del servicio web.
WSC_33031	No se pueden recuperar los parámetros SSL para la autenticación.
Explicación:	Es posible que haya especificado parámetros SSL no válidos en la conexión de la aplicación del servicio web, o bien puede no haber especificado los parámetros SSL.
Respuesta del usuario:	Introduzca parámetros SSL válidos en la conexión de la aplicación del servicio web.
WSC_33032	Error al configurar el archivo de certificado de confianza <nombre del archivo de certificado de confianza>.
Explicación:	Es posible que haya especificado un nombre de archivo de certificados de confianza no válido en la conexión de la aplicación del servicio web, o bien puede no haber especificado la ruta absoluta de acceso al archivo.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de archivo de certificados de confianza válido en la conexión de la aplicación del servicio web y especifique la ruta absoluta de acceso al archivo.
WSC_33033	Error al configurar el archivo de certificado de cliente: <nombre del archivo de certificado>.
Explicación:	Es posible que haya especificado un nombre de archivo de certificado, una contraseña de archivo de certificado o un tipo de archivo de certificado no válidos en la conexión de la aplicación del servicio web. O bien es posible que no haya especificado la ruta absoluta de acceso al archivo.
Respuesta del usuario:	Introduzca un nombre de archivo de certificado, una contraseña de certificado y un tipo de archivo de certificado válidos en la conexión de la aplicación del servicio web y especifique la ruta absoluta de acceso al archivo.
WSC_38001	No se puede encontrar ninguna instancia SQ en la asignación.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSC_38002	No se puede encontrar la referencia de conexión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSC_38003	No se puede encontrar la conexión.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSC_42008	No se puede crear Java VM <número de código JVM>.
Explicación:	La versión del JDK no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe la versión del JDK instalado.
Explicación:	La configuración PATH no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los ajustes PATH sean correctos.
Explicación:	La configuración CLASSPATH no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los ajustes CLASSPATH sean correctos.
WSC_42013	No se puede cargar la clase Java <nombre de clase Java>.
Explicación:	Falta una entrada CLASSPATH, o ésta es inexacta.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que CLASSPATH contenga los archivos JAR que necesita PowerExchange para Web Services.
Explicación:	La versión del JDK no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe la versión del JDK instalado.
Explicación:	La configuración PATH no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los ajustes PATH sean correctos.
WSC_42021	Error al cargar la biblioteca <nombre de biblioteca>.
Explicación:	La configuración PATH no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe que los ajustes PATH sean correctos.
WSC_42022	No se ha podido obtener la dirección de la función <nombre de biblioteca>.
Explicación:	La configuración PATH no es correcta.

Respuesta del usuario:	Compruebe que los ajustes PATH sean correctos.
Explicación:	La versión de la biblioteca de PowerCenter que aparece primero en los ajustes PATH no es correcta. Por ejemplo, tiene dos versiones de bibliotecas de PowerCenter, como las versiones 7.0 y 8.0. Está intentando utilizar PowerCenter 8.0, pero la versión 7.0 de la biblioteca de PowerCenter aparece primero en la configuración PATH.
Respuesta del usuario:	Compruebe la configuración PATH para la biblioteca especificada. Asegúrese de que la biblioteca pertenezca a la versión de PowerCenter que desea utilizar.

Mensajes WSH

WSH_501	El flujo de trabajo del servicio <nombre de flujo de trabajo> del repositorio <nombre de repositorio> y la carpeta <nombre de carpeta> no es válido. No se puede acceder a este servicio a través del concentrador de servicios web.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido acceder al flujo de trabajo porque el flujo de trabajo no está configurado como un flujo de trabajo de servicio web.
Respuesta del usuario:	Utilice un flujo de trabajo de servicios web válido.
WSH_502	Error al inicializar el repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido inicializar el repositorio.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_505	Error al obtener los datos de repositorio durante la inicialización: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido recuperar los datos del repositorio durante la inicialización.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_516	Servicio <nombre de servicio web>: No se ha podido iniciar el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo> ubicado en la carpeta <nombre de carpeta> del repositorio <nombre de repositorio> y se ha generado el error <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido iniciar el flujo de trabajo del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_520	Error durante la espera de la finalización del flujo de trabajo: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web ha cancelado el flujo de trabajo porque éste ya ha finalizado.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

WSH_521	El flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo> de la carpeta <nombre de carpeta> no se ha podido completar. Se ha invocado el controlador de notificaciones del flujo de trabajo.
Explicación:	El flujo de trabajo del servicio web ha detectado un error y ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe la notificación. Solucione el problema y reinicie el flujo de trabajo.
WSH_522	Error al obtener información detallada del flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo> de la carpeta <nombre de carpeta> durante la obtención de datos para el repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido recuperar la información detallada del flujo de trabajo desde el repositorio.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_523	Error al actualizar la memoria caché de datos para la carpeta <nombre de carpeta> del repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido actualizar la memoria caché de la carpeta.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_524	Error al actualizar la memoria caché de datos para el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo> de la carpeta <nombre de carpeta> del repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido actualizar la memoria caché del flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_526	Error al obtener datos de repositorio para el repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido recuperar los datos para el repositorio.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_530	Error al actualizar la memoria caché de datos para el repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido actualizar la memoria caché de datos para el repositorio.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_535	Se ha producido un error al inicializar el concentrador de servicios web: <mensaje de error>.
Explicación:	No se ha podido inicializar el concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.

WSH_547	Servicio <nombre de servicio web>: Error al inicializar el proxy del servicio.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido crear el proxy del servicio web para el flujo de trabajo del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del flujo de trabajo para obtener más información. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_553	No se ha encontrado el proxy del servicio para el servicio <nombre de servicio web>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido encontrar el proxy del servicio para el flujo de trabajo del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del flujo de trabajo para obtener más información. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_557	Servicio <nombre de servicio web>: Error al activar el flujo de trabajo del servicio con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido activar el flujo de trabajo del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_567	Solicitud <ID de instancia de solicitud>: Se ha agotado el tiempo de espera de invocación para el servicio <nombre de servicio web>. Enviando al cliente la respuesta con el error SOAP.
Explicación:	Se ha agotado el tiempo de espera de la solicitud del servicio web. El concentrador de servicios web devolverá un mensaje de error SOAP al cliente.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del flujo de trabajo para obtener más información. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_572	Solicitud <ID de instancia de solicitud>: La solicitud del cliente ya no está activa. Descartando el mensaje de respuesta del escritor WS.
Explicación:	El concentrador de servicios web ha descartado el mensaje de respuesta porque la solicitud del cliente ya no está activa.
Respuesta del usuario:	Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_578	Solicitud <ID de instancia de solicitud> con IP de cliente <dirección IP cliente>: Se ha producido el error <mensaje de error> con el mensaje de solicitud para el servicio <nombre de servicio web>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido procesar la solicitud del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_601	Servicio <nombre de servicio web>: Se ha producido el error <mensaje de error> al iniciar el flujo de trabajo.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido iniciar el flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información. Solucione el problema y reinicie el flujo de trabajo del servicio web.

WSH_606	Error de conexión con el servidor LM <nombre de dominio>:<nombre de servicio de integración>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no se ha podido conectar al servicio de integración de PowerCenter.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_608	Error al ejecutar la tarea <nombre de tarea>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido ejecutar la tarea en el flujo de trabajo del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_617	Error de invocación para <ID de instancia de solicitud> con IP de cliente <dirección IP cliente> mediante el servicio <nombre de servicio web> con ID de instancia <ID de instancia DTM>. Enviando un error SOAP en la respuesta.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido iniciar el servicio web a través del servicio de integración de PowerCenter y la instancia de servicio web y, como resultado, ha devuelto al cliente un mensaje de error SOAP.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error SOAP. Solucione el problema y vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_622	Servicio <nombre de servicio web>: Error al actualizar/añadir el proxy del servicio en la carpeta <nombre de carpeta> del repositorio <nombre de repositorio>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido actualizar ni añadir el proxy del servicio web a la carpeta del repositorio.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del servicio de repositorio para obtener información adicional.
WSH_706	Error de conexión con el repositorio <nombre de repositorio>: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no se ha podido conectar al repositorio.
Respuesta del usuario:	Consulte la información detallada acerca del inicio de sesión. Solucione el problema y vuelva a iniciar sesión.
WSH_721	Error al iniciar el flujo de trabajo para <nombre de flujo de trabajo>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido iniciar el flujo de trabajo.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del flujo de trabajo para obtener más información. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_731	Error al actualizar la lista del proxy del servicio: <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido actualizar la lista del proxy del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_1005	El servicio <nombre de servicio web> no se encuentra disponible.
Explicación:	El flujo de trabajo del servicio web no está habilitado.

Respuesta del usuario:	Habilite el servicio y reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1006	El contenido enviado no es válido.
Explicación:	El contenido del mensaje SOAP de la solicitud del servicio web no es válido.
Respuesta del usuario:	Corrija el mensaje y vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_1007	El llamador no está autorizado para invocar el servicio.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido iniciar el servicio web protegido porque las credenciales de inicio de sesión no eran válidas.
Respuesta del usuario:	Corrija la información de inicio de sesión y reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1010	No se ha podido encontrar el esquema para el prefijo <prefijo de espacio de nombre>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido encontrar el prefijo de espacio de nombre para el esquema. Puede que el archivo WSDL utilizado para el origen o el destino del servicio web no sea válido.
Respuesta del usuario:	Vuelva a importar las definiciones de destino y origen del servicio web del archivo WSDL y cree otro flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1011	El destino o el origen del proveedor de servicios web contiene versiones incompatibles de metadatos.
Explicación:	Las versiones de metadatos de destino y origen del servicio web no son compatibles. El origen y el destino deben ser compatibles.
Respuesta del usuario:	Utilice el mismo método para crear las definiciones de origen y destino en un flujo de trabajo del servicio web. Utilice el mismo estilo de codificación para los mensajes de entrada y salida.
WSH_1012	El destino o el origen del proveedor de servicios web contiene un tipo no válido.
Explicación:	Un tipo de datos del esquema de destino u origen del servicio web no es válido.
Respuesta del usuario:	Cree el destino y el origen de servicio web con el tipo de datos correcto.
WSH_1013	El destino o el origen del proveedor de servicios web contiene una clave no válida. Clave esperada: [nombre de clave].
Explicación:	El destino o el origen del servicio web contiene una columna de clave que no es válida.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del flujo de trabajo para obtener más información. Cree el destino y el origen del servicio web con las columnas clave correctas.
WSH_1014	El destino o el origen del proveedor de servicios web no contiene una clave solicitada.
Explicación:	El destino o el origen del servicio web no contiene la clave solicitada.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro del flujo de trabajo para obtener más información. Cree el origen y el destino de servicio web con la clave principal o externa apropiada.

WSH_1016	El flujo de trabajo del servicio web <nombre del flujo de trabajo> no existe o no es válido.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido encontrar el flujo de trabajo del servicio web en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el flujo de trabajo sea un servicio web válido y reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1017	Nombre de esquema no válido: El WSDL no ha importado el esquema <nombre de esquema XML> para el flujo de trabajo del servicio <nombre del flujo de trabajo>.
Explicación:	Designer no ha podido importar el origen o el destino del WSDL porque un nombre de esquema no es válido.
Respuesta del usuario:	Consulte el registro de repositorio para obtener información adicional. Vuelva a importar el origen y el destino desde el WSDL.
WSH_1026	Error al leer el flujo de entrada.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido leer el mensaje de solicitud de servicio web.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se esté ejecutando el servicio de integración de PowerCenter. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_1027	Error al analizar el mensaje MIME.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido analizar el mensaje MIME.
Respuesta del usuario:	Use el tipo MIME correcto si incluye un mensaje adjunto MIME en la solicitud de servicio web.
WSH_1070	ClientIP <dirección IP cliente> de solicitud <ID de instancia de solicitud>: Error al leer el mensaje de cliente para el servicio <nombre de servicio web> con el tamaño de la carga útil <tamaño de carga útil>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido leer el mensaje del cliente.
Respuesta del usuario:	Compruebe que se esté ejecutando el servicio de integración de PowerCenter. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_1071	ClientIP <dirección IP cliente> de solicitud <ID de instancia de solicitud>: Error al decodificar la codificación de cliente para el servicio <nombre de servicio>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido traducir la codificación SOAP del mensaje de la solicitud.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el estilo de codificación sea válido y que el origen y el destino tengan el mismo estilo de codificación.
WSH_1072	ClientIP <dirección IP cliente> de solicitud <ID de instancia de solicitud>: No se ha podido leer el mensaje de cliente para el servicio <nombre de servicio> con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido leer el mensaje en la solicitud del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información. Compruebe que se esté ejecutando el servicio de integración de PowerCenter. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.

WSH_1077	Error al enviar la solicitud <ID de instancia de solicitud> con ClientIP <dirección IP cliente> a la instancia de flujo de trabajo del servicio.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido enviar la solicitud del servicio web.
Respuesta del usuario:	Compruebe la conexión entre el concentrador de servicios web y el servicio de integración de PowerCenter. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_1078	ClientIP <dirección IP cliente> de solicitud <ID de instancia de solicitud>: Error al enviar la respuesta de cliente para el servicio <nombre de servicio web> con el error <mensaje de error>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido enviar la respuesta al cliente.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_1079	Servicio <nombre de servicio web>: Se ha restablecido la conexión de origen del servicio web debido al error <mensaje de error>.
Explicación:	Se ha restablecido la conexión con el origen del servicio web a causa del error descrito en el mensaje.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información. Compruebe la conexión entre el concentrador de servicios web y el servicio de integración de PowerCenter. Vuelva a enviar la solicitud del servicio web.
WSH_1084	La solicitud contiene una codificación no válida.
Explicación:	El estilo de codificación del mensaje en la solicitud del servicio web no es válido.
Respuesta del usuario:	Corrija el estilo de codificación del mensaje y vuelva a enviar la solicitud.
WSH_1104	No se ha podido realizar la operación sobre estadísticas del servicio <nombre de operación> con el error <mensaje de error>.
Explicación:	Se ha producido un error en la operación del servicio web.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSH_1124	Servicio <nombre de servicio web>: No se puede encontrar el esquema para el espacio de nombres <espacio de nombres>.
Explicación:	El concentrador de servicios web no ha podido encontrar el esquema del espacio de nombres.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el espacio de nombres incluido en el mensaje sea correcto y vuelva a enviar la solicitud.
WSH_1126	Servicio <nombre de servicio web>: La solicitud o la respuesta con adjunto no es compatible para el estilo de codificación RPC.
Explicación:	No puede incluir un adjunto en un mensaje de solicitud o respuesta que utilice el enlace RPC SOAP.
Respuesta del usuario:	Para incluir un adjunto en un mensaje de solicitud o respuesta, use el enlace MIME.

WSH_1127	Servicio <nombre de servicio web>: Espacio de nombres de enlace incongruente entre el origen y el destino del proveedor del servicio web.
Explicación:	El estilo de enlace para los mensajes de origen y destino debe ser el mismo.
Respuesta del usuario:	Cambie el estilo de enlace del origen o destino para que coincidan.
WSH_1128	Servicio <nombre de servicio web>: El espacio de nombres de enlace no está configurado.
Explicación:	El mensaje de solicitud no incluye un espacio de nombres de enlace. Se necesita un espacio de nombres de enlace en un mensaje de solicitud.
Respuesta del usuario:	Defina el espacio de nombres de enlace en el mensaje y vuelva a enviar la solicitud.
WSH_1129	Servicio <nombre de servicio web>: El mensaje <mensaje> no tiene contenido.
Explicación:	El mensaje SOAP incluido en la solicitud no tiene ningún contenido.
Respuesta del usuario:	Añada contenido al mensaje y vuelva a enviar la solicitud.
WSH_1137	La carpeta <nombre de carpeta> no existe en el repositorio <nombre de repositorio>.
Explicación:	El nombre de carpeta no es válido y no se puede encontrar en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Utilice un nombre de carpeta válido.
WSH_1138	Se ha especificado un tiempo de espera de servicio no válido para el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo>. Se utiliza el valor predeterminado <valor de tiempo de espera>.
Explicación:	El valor de tiempo de espera establecido para el flujo de trabajo no es válido. El concentrador de servicios web utilizará el valor de tiempo de espera predeterminado.
Respuesta del usuario:	Si no desea utilizar el valor predeterminado, establezca la propiedad de tiempo de espera en un valor válido y reinicie el flujo de trabajo del servicio web. También puede establecer el valor en 0 para deshabilitar el tiempo de espera. Los valores negativos no son válidos. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1140	Se ha especificado una ejecución de instancia máxima no válida por concentrador para el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo>. Se utiliza el valor predeterminado <valor de recuento de ejecución máximo por concentrador>.
Explicación:	El valor para la propiedad Recuento de ejecución máximo por concentrador del flujo de trabajo no es válido. El concentrador de servicios web utilizará el valor predeterminado.
Respuesta del usuario:	Si no desea utilizar el valor predeterminado, defina con un valor válido la propiedad Recuento de ejecución máximo por concentrador del flujo de trabajo. Los valores negativos no son válidos. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1141	Se ha especificado un tiempo de servicio no válido para el flujo de trabajo <nombre de flujo de trabajo>. Se utiliza el valor predeterminado <valor umbral de tiempo de servicio>.
Explicación:	El valor establecido para la propiedad Umbral de tiempo de servicio del flujo de trabajo no es válido. El concentrador de servicios web utilizará el valor predeterminado.

Respuesta del usuario:	Si no desea utilizar el valor predeterminado, defina con un valor válido la propiedad Umbral de tiempo de servicio del flujo de trabajo. Los valores negativos no son válidos. Reinicie el flujo de trabajo del servicio web.
WSH_1142	La carpeta <nombre de carpeta> está formateada incorrectamente. Utilice '[repository_name:]folder_name' y, además, se necesita el nombre de repositorio cuando se asocia el concentrador con varios repositorios.
Explicación:	El formato facilitado para el nombre de carpeta no es válido. Si el concentrador de servicios de repositorio está asociado con varios repositorios, debe facilitarse el nombre de repositorio de forma que el nombre de carpeta presente el formato <nombre de repositorio>:<nombre de carpeta>.
Respuesta del usuario:	Corrija el nombre de carpeta para incluir el nombre de repositorio y reinicie el flujo de trabajo.
WSH_1143	El repositorio <nombre de repositorio> no está asociado con el concentrador del servicio web.
Explicación:	El repositorio no está asociado con el concentrador del servicio web. El concentrador del servicio web requiere un repositorio asociado.
Respuesta del usuario:	Use un repositorio que esté asociado con el concentrador del servicio web.
WSH_1149	Se necesitan los valores de seguridad (nonce) y creados para una solicitud de PasswordDigest.
Explicación:	La solicitud de servicio web utiliza una contraseña Digest, pero la contraseña no incluye el valor de seguridad (nonce) ni la marca de tiempo creada.
Respuesta del usuario:	Modifique la solicitud para que el elemento UsernameToken del mensaje SOAP contenga valores para los elementos de seguridad (nonce) y creados.
WSH_1150	Se ha utilizado el valor de seguridad (nonce) facilitado. Facilite un nuevo valor de seguridad (nonce) para este inicio de sesión.
Explicación:	La solicitud de servicio web utiliza una contraseña Digest, pero la contraseña incluye un valor de seguridad (nonce) que no es válido porque se ha utilizado.
Respuesta del usuario:	Los valores de seguridad (nonce) sólo se pueden utilizar una vez. Modifique la solicitud para que el elemento UsernameToken del mensaje SOAP contenga un nuevo valor de seguridad (nonce).
WSH_1151	La marca de tiempo creada facilitada ha caducado o se ha modificado.
Explicación:	La solicitud de servicio web utiliza una contraseña Digest, pero la contraseña incluye un valor creado de marca de tiempo que no es válido porque ha caducado o porque se ha modificado.
Respuesta del usuario:	Modifique la solicitud para que el elemento UsernameToken del mensaje SOAP contenga un nuevo valor creado de marca de tiempo.
WSH_1152	Los valores de seguridad (nonce) y creados no se deben especificar para una solicitud PasswordText.
Explicación:	El flujo de trabajo del servicio web utiliza una contraseña de texto, pero la contraseña incluye una marca de tiempo creada y un valor de seguridad (nonce). El valor de seguridad (nonce) y la marca de tiempo creada no se pueden utilizar con una contraseña de texto.

Respuesta del usuario:	Modifique la solicitud para que el elemento UsernameToken del mensaje SOAP no contenga valores para los elementos de seguridad (nonce) y creados.
WSH_1153	El tipo de solicitud de contraseña es desconocido. La solicitud debe ser del tipo PasswordDigest o PasswordText.
Explicación:	El atributo del tipo de contraseña contiene un valor no válido.
Respuesta del usuario:	Modifique la solicitud de forma que el atributo Tipo del elemento Contraseña del mensaje SOAP contenga el valor PasswordText o PasswordDigest en función del tipo de contraseña que desee utilizar. Si no se configura el atributo, el concentrador de servicios web utiliza el tipo de contraseña PasswordText.
WSH_1154	La información de inicio de sesión no es válida.
Explicación:	La información de cuenta de usuario del elemento UsernameToken del mensaje SOAP no es válida.
Respuesta del usuario:	Modifique la solicitud para que el elemento UsernameToken del mensaje SOAP contenga los valores de inicio de sesión correctos.
WSH_95063	No ha podido iniciar sesión en el repositorio <nombre de repositorio> con la contraseña y el nombre de usuario especificados.
Explicación:	Esto se produce al utilizar un nombre de usuario o una contraseña no válidos para conectarse a un repositorio a fin de ejecutar una operación de servicio web de lotes.
Respuesta del usuario:	Utilice un nombre de usuario y una contraseña válidos para iniciar sesión en el repositorio.

Mensajes WSP

WSP_33002	Error al obtener el atributo <nombre de atributo>.
Explicación:	Un atributo de sesión para el origen o destino del proveedor de servicios web contiene incongruencias.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSP_33006	La asignación contiene más de un origen del proveedor de servicios web.
Explicación:	Ha intentado ejecutar una sesión que contiene más de un origen del proveedor de servicios web.
Respuesta del usuario:	Edite la asignación para asegurarse de que contenga sólo un origen del proveedor de servicios web.
WSP_33007	La asignación contiene más de un destino del proveedor de servicios web.
Explicación:	Ha intentado ejecutar una sesión que contiene más de un destino de salida del proveedor de servicios web.

Respuesta del usuario:	Edite la asignación para asegurarse de que contenga sólo un destino de salida del proveedor de servicios web. La asignación puede contener varios destinos erróneos y varias instancias de un destino de salida.
WSP_33008	Memoria insuficiente.
Explicación:	El equipo del servicio de integración no tiene memoria suficiente.
Respuesta del usuario:	Compruebe el uso de la memoria del equipo. Es posible que haya otros procesos que consuman demasiada memoria. Cierre las aplicaciones que no sean necesarias y reinicie el sistema. Puede aumentar el espacio de intercambio.
WSP_33009	No se ha podido encontrar la clave válida para las opciones de tiempo real y no se puede ejecutar esta sesión del servicio web. Obtenga una clave válida para las opciones de tiempo real.
Explicación:	La licencia de tiempo real ha caducado o no ha aplicado la clave de licencia al archivo de licencia.
Respuesta del usuario:	Aplique la clave de licencia actual de tiempo real al archivo de licencia. Si no tiene una licencia actual, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WSP_34007	Error al generar el mensaje de confirmación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
WSP_34008	Error al analizar el mensaje.
Explicación:	El servicio de integración ha recibido un mensaje no válido del concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Compruebe el programa de la aplicación cliente.
WSP_34010	Error al generar el mensaje de datos.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al crear el mensaje para enviarlo al concentrador de servicios web. Es posible que el mensaje contenga datos incongruentes.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados. Ejecute el depurador para visualizar los datos.
WSP_34011	Error al generar el mensaje de fin de archivo.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al procesar el fin de archivo.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WSP_34014	Error al inicializar la conexión; código de estado <código> y mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado un error al inicializar una conexión con el concentrador de servicios web.

Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_34015	Error al desiniciar la conexión; código de estado <código> y mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al desconectarse del concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_34016	Error al leer los datos; código de estado <código> y mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al leer desde el concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_34017	Error al escribir datos; código de estado <código> y mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al escribir en el concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_34018	Error al vaciar datos; código de estado <código> y mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al vaciar en el concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_34019	Error al serializar los datos; mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido escribir el mensaje en la memoria caché de recuperación. Es posible que el equipo del servicio de integración tenga poca disponibilidad de espacio en disco.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información. Compruebe el espacio disponible en el equipo del servicio de integración.
WSP_34020	Error al deserializar los datos; mensaje de error <mensaje de error>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido leer el mensaje en la memoria caché de recuperación. Es posible que el mensaje no sea válido.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_34030	El flujo de trabajo debe tener contexto para ejecutar esta sesión.
Explicación:	Ha intentado ejecutar el depurador en una asignación o en una sesión reutilizable que tiene un destino o un origen del proveedor de servicio web.
Respuesta del usuario:	Debe ejecutar el depurador en la instancia de la sesión del flujo de trabajo que contiene la información del servicio.

WSP_34034	Se ha producido un error al recuperar la información del servicio desde el repositorio.
Explicación:	El concentrador de servicios de integración ha experimentado un error al recuperar la información del servicio desde el repositorio.
Respuesta del usuario:	Utilice el administrador de flujo de trabajo para comprobar que el concentrador de servicios web esté registrado en el repositorio.
WSP_35001	No se puede obtener el atributo de la carpeta de memoria caché para la partición del complemento reader <número de partición>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSP_35002	La carpeta de memoria caché especificada para la partición del complemento reader <número de partición> no es válida.
Explicación:	La carpeta de memoria caché de recuperación especificada para el origen XML configurado para utilizar el lector del proveedor de servicios web para XML no es válida o no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre y la ubicación de la carpeta de memoria caché de recuperación.
WSP_35003	La partición del complemento reader <número de partición> no se ha podido registrar para la recuperación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSP_35005	La partición del complemento reader <número de partición> no ha podido guardar el mensaje en la memoria caché.
Explicación:	Está ejecutando una sesión en modo de recuperación y el servicio de integración no ha podido almacenar el mensaje del proveedor de servicios web en la memoria caché. Es posible que el servicio de integración haya grabado solamente parte del mensaje en la memoria caché para recuperación antes de que fallara la sesión.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WSP_35006	La partición del lector <número de partición> no ha podido truncar la memoria caché del mensaje para el último mensaje serializado: <texto del mensaje>.
Explicación:	Se ha producido un error en la sesión y el servicio de integración no ha podido truncar el mensaje parcial en la memoria caché.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.
WSP_35008	La partición <número de partición> del lector no ha podido vaciar la memoria caché: <texto del mensaje>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al vaciar la memoria caché del mensaje.
Respuesta del usuario:	Compruebe el mensaje de error adicional para obtener más información.

WSP_35010	La partición <número de partición> del lector no ha podido eliminar el registro para la recuperación.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
WSP_35012	Error al cerrar el punto de comprobación.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido confirmar los mensajes en el destino cuando ha alcanzado la condición de finalización especificada en las propiedades de la sesión. La sesión de ha fallado.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_35013	Error al inicializar el analizador XML <ID de partición>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al inicializar el analizador XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes relacionados.
WSP_35015	Error al inicializar el analizador de archivos sin formato <ID de partición>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al inicializar el lector de archivos sin formato.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_35017	Error al analizar el analizador XML <ID de partición>.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al analizar el archivo XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_35018	Error al obtener <ID de partición> del analizador de archivos.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al analizar el archivo sin formato.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_35019	Error al desinicializar <ID de partición> del analizador XML.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al desinicializar el analizador XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_35020	Error al llenar los campos del mensaje.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

WSP_35021	MsgCount no puede ser mayor que 1 para el servicio bidireccional distinto de WS Aware.
Explicación:	La sesión solicitud-respuesta contiene un archivo sin formato o un origen XML con el tipo de lector modificado al lector del proveedor de servicios web. El concentrador de servicios web puede procesar un mensaje para cada sesión. Si el recuento de mensajes es mayor que 1 para este tipo de sesión, entonces se produce un error en la sesión.
Respuesta del usuario:	Configure el recuento de mensajes en 1 en las propiedades del lector.
WSP_36002	Se ha producido un error en la partición <número de partición> del destino del escritor <nombre de destino> para inicializar el generador de archivos sin formato.
Explicación:	El escritor del proveedor de servicios web para archivos sin formato no ha podido crear el archivo sin formato de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_36003	Se ha producido un error en la partición <número de partición> del destino del escritor <nombre de destino> para inicializar el generador de archivos XML.
Explicación:	El escritor del proveedor de servicios web para archivos XML no ha podido crear el archivo de destino XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_36004	Se ha producido un error en la partición <número de partición> del grupo <grupo de destino> del destino del escritor <nombre de destino> para procesar mensajes de archivos sin formato.
Explicación:	El escritor del proveedor de servicios web para archivos sin formato no ha podido procesar el mensaje de archivo sin formato.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_36005	Se ha producido un error en la partición <número de partición> del grupo <grupo de destino> del destino del escritor <nombre de destino> para procesar mensajes XML.
Explicación:	El escritor del proveedor de servicios web para archivos XML no ha podido procesar el mensaje de archivo XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_36006	Se ha producido un error en la partición <número de partición> del grupo <grupo de destino> del destino del escritor <nombre de destino> para procesar el fin de archivo.
Explicación:	El escritor del proveedor de servicios web para archivos XML ha experimentado un error al procesar el fin de archivo (EOF) para el grupo de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.

WSP_36007	Se ha producido un error en la partición <número de partición> del grupo <grupo de destino> del destino del escritor <nombre de destino> para procesar el fin de archivo XML.
Explicación:	El escritor del proveedor de servicios web para archivos XML no ha podido enviar el mensaje de archivo XML al concentrador de servicios web.
Respuesta del usuario:	Compruebe el registro de sesión para consultar mensajes adicionales.
WSP_36008	Carpeta de memoria caché no válida en la partición <número de partición> de la partición de destino del escritor <nombre de destino>.
Explicación:	La carpeta de memoria caché de destino XML especificada en las propiedades de la sesión no es válida o no existe.
Respuesta del usuario:	Compruebe el nombre de la carpeta de memoria caché XML.
WSP_36010	Error al obtener la clave de mensaje <clave>.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

CAPÍTULO 23

Códigos de mensaje X

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Mensajes XMLR, 560](#)
- [Mensajes XMLW, 561](#)

Mensajes XMLR

XMLR_82061	Error: No se ha encontrado la columna {nombre de columna} de la vista {vista XML} y no puede ser NULL. La fila no se procesará.
Explicación:	Faltan datos en el documento XML para un columna necesaria. La columna no puede ser NULL en el documento de instancia XML.
Respuesta del usuario:	Modifique el documento XML para incluir los datos de instancia correctos para el esquema.
XMLR_82065	Error: La fila de la vista MXL [{nombre de vista XML}] no es válida porque la columna de clave principal [{nombre de columna}] y la columna de clave externa [{nombre de columna}] son de tipos diferentes.
Explicación:	La clave principal y la clave externa deben ser del mismo tipo de datos.
Respuesta del usuario:	Defina las columnas de clave principal y clave externa de forma que compartan el mismo tipo de datos.
XMLR_82078	Error fatal: Se ha configurado la longitud indefinida en xsd:string para la columna [nombre de columna] del grupo [nombre de grupo]. Cambie el tamaño a un valor apropiado.
Explicación:	Existe una incongruencia entre el tipo de datos del origen XML y el calificador de origen. El puerto de origen es un tipo de datos de cadena con una precisión indefinida. El puerto del calificador de origen adopta un valor definido. Esto ocurre cuando el origen XML se crea a partir de un archivo XML y no a partir de un esquema XML.
Respuesta del usuario:	Defina la precisión de la cadena con un valor de columna definido en el origen XML y vuelva a crear el calificador de origen.

Mensajes XMLW

XMLW_31001

Ha ocurrido un error al intentar inicializar el entorno XML.

Explicación:

La función que inicializa el entorno XML ha devuelto un código de error.

Respuesta del usuario:

Compruebe que el entorno XML esté configurado correctamente, como, por ejemplo, que las variables del entorno estén correctamente definidas, que los archivos .dll se encuentren en la ubicación correcta de Windows o en las bibliotecas compartidas de UNIX y que existan los archivos .dat compatibles.

XMLW_31002

Ha ocurrido un error al intentar inicializar el administrador XML.

Explicación:

El servicio de integración no ha podido crear ni inicializar objetos.

Respuesta del usuario:

Consulte el mensaje de error anterior para ver los motivos del error.

XMLW_31003

Ha ocurrido un error al intentar desinicializar el entorno XML.

Explicación:

El servicio de integración no ha podido desinicializar el entorno XML.

Respuesta del usuario:

Consulte el mensaje de error anterior para ver los motivos del error.

XMLW_31004

El campo <nombre de campo> con ID de repositorio <número de ID> no debe pertenecer al grupo XML <número de grupo> denominado <grupo>.

Explicación:

El conjunto de campos que pertenecen al grupo XML del mensaje es un grupo incorrecto.

Respuesta del usuario:

Compruebe la definición de destino en Designer para comprobar la posición de los campos que pertenecen al grupo. También puede ponerse en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

XMLW_31005

El grupo XML <grupo> no tiene ningún campo.

Explicación:

Cada grupo XML debe tener al menos un campo. El repositorio tiene incongruencias.

Respuesta del usuario:

Vuelva a importar el destino. También puede ponerse en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.

XMLW_31006

Ya había una fila insertada en la salida para el grupo superior. Rechazando el n.º de fila <número de fila>.

Explicación:

El grupo superior debe tener sólo una fila de datos, ya que el archivo XML sólo puede tener una raíz.

Respuesta del usuario:

Asegúrese de que los datos para este grupo estén limitados a una fila.

XMLW_31007

El n.º de fila <número de fila> tiene un valor PK NULL para el grupo XML <grupo>.

Explicación:

El escritor XML ha recibido datos para una clave principal que es nula.

Respuesta del usuario:

La clave principal no puede ser nula. Compruebe los datos y la asignación para ver si existen incongruencias. Ejecute el depurador.

XMLW_31008	El n.º de fila <número de fila> tiene un valor FK NULL para el grupo NOT TOPMOST XML <grupo>.
Explicación:	La clave externa es nula y no puede encontrar la fila primaria. Las filas del grupo secundario deben adjuntarse al grupo primario mediante las relaciones de las claves principal y externa.
Respuesta del usuario:	Compruebe los datos y la asignación para ver si existen incoherencias. Ejecute el depurador.
XMLW_31009	Error inesperado al procesar la definición de esquema <definición de esquema>.
Explicación:	Cuando el servicio de integración intentó volver a crear la estructura de definición de destino XML a partir de los metadatos, experimentó un error al analizar.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
XMLW_31010	Se ha producido un error inesperado al intentar configurar el valor del elemento <elemento XML> con la asignación XML <mapa XML> para <valor>.
Explicación:	Error interno. Ha intentado establecer un valor para el elemento. Algunos de los motivos pueden ser que el valor sea incorrecto o que el proceso se haya ejecutado sin memoria suficiente.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
XMLW_31011	Se ha producido un error al intentar convertir los datos para el ID de repositorio <número de ID> del campo <nombre de campo> de la fila <número de fila> para el texto.
Explicación:	El escritor XML no ha podido convertir los datos en texto.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes anteriores en el registro para obtener información adicional. A continuación, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
XMLW_31012	No se puede registrar el grupo XML <grupo> para el destino <instancia de destino>: ninguna definición de grupo correspondiente encontrada en el destino.
Explicación:	Error interno. El destino ha solicitado un grupo que no existe.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
XMLW_31013	Valor de atributo <valor> desconocido (o ilegal) para el atributo <nombre de atributo>. Compruebe el repositorio para ver si existe corrupción de datos.
Explicación:	No se han guardado los primeros y últimos valores en el repositorio porque hay incoherencias en el repositorio.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.
XMLW_31014	Se ha producido un error inesperado al generar texto XML para la fila que se va a eliminar del árbol DOM. El valor PK de la fila es <valor>.
Explicación:	El escritor XML ha experimentado errores al generar el código para los valores.
Respuesta del usuario:	Ejecute el depurador para comprobar si existen incoherencias en los datos. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informática.

XMLW_31016	Error desconocido al generar el texto XML de salida.
Explicación:	El servicio de integración ha experimentado un error al intentar generar la salida XML.
Respuesta del usuario:	Ejecute el depurador para comprobar los datos. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31017	El texto de asignación <texto de asignación> para el campo <nombre de campo> del destino XML <instancia de destino> no es válido para la página de códigos del destino <página de códigos>. El código del carácter con errores es <número de carácter en Unicode>.
Explicación:	En el momento de la inicialización, el servicio de integración ha detectado que el texto de la asignación no se encuentra en la página de códigos del destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la asignación XML sea compatible con la página de códigos del destino.
XMLW_31018	Ha ocurrido un error inesperado al inicializar el generador de salida XML.
Explicación:	Error interno.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31019	Error durante la inicialización del archivo de salida para el destino XML <nombre de destino>.
Explicación:	El escritor XML no ha podido crear un archivo de salida.
Respuesta del usuario:	Compruebe que exista la ruta de acceso al archivo de salida y que ésta sea precisa. Compruebe que haya espacio suficiente en disco. Compruebe los permisos de escritura para el archivo de salida.
XMLW_31020	No se puede encontrar un grupo XML para el bloque de filas entrante. Error fatal.
Explicación:	El escritor XML no puede encontrar el grupo apropiado correspondiente al bloque de datos.
Respuesta del usuario:	Vuelva a ejecutar la sesión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31021	Se ha producido un error al procesar EOF para el grupo <grupo> del destino XML <instancia de destino>.
Explicación:	El escritor XML ha detectado errores al procesar el fin de archivo (EOF) para el grupo.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31022	Error fatal al vaciar en el archivo <nombre de archivo>. El mensaje de error del sistema es <mensaje de error>.
Explicación:	Al escribir en el archivo, el escritor XML ha experimentado un error con el mensaje del sistema operativo.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, el espacio en disco y que exista la ruta de acceso al archivo. Consulte el mensaje de error del sistema operativo y póngase en contacto con el administrador del sistema.
XMLW_31023	Error al inicializar el objeto DOM XML.
Explicación:	Error interno.

Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31024	Error al transferir el archivo de fase para el destino XML <instancia de destino> mediante FTP.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido transferir el archivo XML mediante FTP.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos FTP, la ruta del directorio, la conexión de red y que se está ejecutando el servidor FTP. Vuelva a ejecutar la sesión.
XMLW_31026	Error fatal al abrir el archivo <nombre de archivo> para la salida XML.
Explicación:	El escritor XML no ha podido abrir el archivo. Una razón podría ser que el archivo no tuviera permisos de escritura. La ruta de acceso del archivo no es correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, la ruta del directorio, el espacio en disco y que exista el archivo.
XMLW_31027	Error fatal al cerrar el archivo de salida XML <nombre de archivo>. El mensaje de error del sistema es <mensaje de error>.
Explicación:	El escritor XML no ha podido cerrar el archivo de salida XML. Uno de los motivos podría ser que el archivo no tuviera permisos de escritura. La ruta de acceso del archivo no es correcta.
Respuesta del usuario:	Consulte el mensaje del sistema operativo para obtener información adicional.
XMLW_31029	No se pueden localizar las funciones de inicialización/desinicialización XML en la DLL <nombre de archivo .dll>.
Explicación:	El archivo .dll XML no contiene las funciones de inicialización y desinicialización.
Respuesta del usuario:	Compruebe que el archivo .dll sea el archivo correcto facilitado con el producto. En caso de que no sea correcto, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31030	El campo FK <nombre del campo> para el grupo <grupo> tiene que estar proyectado, es decir, tiene que haber un campo de entrada para él.
Explicación:	La clave externa debe estar conectada a la asignación.
Respuesta del usuario:	Compruebe que la asignación y la clave externa estén conectadas. Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
Explicación:	El destino no está definido como un archivo sin formato o como destino XML. Es un objeto sin definir.
Respuesta del usuario:	Póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31040	El campo <nombre de campo> del grupo XML *ROOT* <grupo> está proyectado mientras que el campo PK no lo está.
Explicación:	Error interno. Si la clave principal no está conectada, tampoco deben estar conectados ninguno de los campos. Si la clave principal está conectada, los demás campos también deben estar conectados.
Respuesta del usuario:	Conecte el campo PK del grupo raíz.

XMLW_31041	El FK del grupo <grupo> y el PK del grupo principal <grupo> deben tener un campo de entrada o no.
Explicación:	Error interno. Si conecta la clave principal del grupo raíz, entonces también deben estar conectadas las claves externas de todos los grupos secundarios inmediatos, a menos que los campos del grupo secundario no tengan valores de entrada. Si la clave principal no está conectada, tampoco pueden estar conectados los demás campos.
Respuesta del usuario:	Valide la asignación y vuelva a ejecutar la sesión. También puede ponerse en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica.
XMLW_31043	FK es el único campo proyectado del grupo <grupo>.
Explicación:	Está ejecutando una sesión en una asignación con un destino XML. La clave externa del grupo citado es el único campo proyectado de dicho grupo.
Respuesta del usuario:	Edite la asignación para los campos adicionales del proyecto en el grupo citado.
XMLW_31047	Ha ocurrido un error MQ al vaciar la salida XML.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido procesar los datos XML desde la cola WebSphere MQ.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la configuración del entorno WebSphere MQ sea correcta, que exista la cola que ha especificado en las propiedades de conexión de la cola y que las propiedades de conexión sean válidas.
XMLW_31056	Error fatal al abrir la cola WebSphere MQ <cola> para la salida XML.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir la cola WebSphere MQ.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que la configuración del entorno WebSphere MQ sea correcta, que exista la cola que ha especificado en las propiedades de conexión de la cola y que las propiedades de conexión sean válidas.
XMLW_31059	Error fatal devuelto al cerrar el documento XML <nombre de destino> después de Flush/Commit incremental.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido cerrar el archivo de destino XML. Es posible que el archivo no tenga permisos de escritura o que la ruta de acceso al archivo no sea correcta.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error anteriores para obtener información adicional.
XMLW_31060	Error fatal <número de error> al vaciar la salida XML <nombre de destino>.
Explicación:	El escritor XML no ha podido escribir los datos en un archivo de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, el espacio en disco y que exista la ruta de acceso al archivo. Consulte otros mensajes de error para obtener información adicional.
XMLW_31061	Error fatal <número de error> al cerrar el documento XML <nombre d edestino>.
Explicación:	El escritor XML no ha podido cerrar el archivo de destino XML. Es posible que el archivo no tenga permisos de escritura o que la ruta de acceso al archivo no sea correcta.
Respuesta del usuario:	Consulte los mensajes de error anteriores para obtener información adicional.

XMLW_31063	Error fatal <número de error> al abrir la lista de archivos <destino>.
Explicación:	El escritor XML no ha podido abrir la lista de archivos. Es posible que el archivo no tenga permisos de escritura o que la ruta de acceso al archivo no sea correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, la ruta del directorio, el espacio en disco o que exista el archivo.
XMLW_31064	Error fatal al transferir el archivo local <nombre de archivo> a la ubicación remota <ruta> mediante FTP. No se creará la lista de archivos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido transferir el archivo XML por FTP para crear una lista de archivos en la ubicación remota.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos FTP, la ruta del directorio, las conexiones de red y que se esté ejecutando el servidor FTP.
XMLW_31065	Error fatal <número de error> al abrir una conexión FTP para una lista de archivos <nombre de archivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir una conexión FTP para un origen utilizando una lista de archivos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos FTP, la ruta del directorio, las conexiones de red y que se esté ejecutando el servidor FTP. Consulte otros mensajes de error para obtener información adicional.
XMLW_31066	Error fatal <número de error> al generar la lista de archivos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido generar la lista de archivos. Es posible que el archivo no tenga permisos de escritura o que la ruta de acceso al archivo no sea correcta.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, la ruta del directorio, el espacio en disco o que exista el archivo. Consulte los mensajes de error anteriores para obtener información adicional.
XMLW_31078	Error: La opción 'XML de salida en Flush/Commit' para la sesión MQ ya no es compatible. Abra esta asignación en Designer y edite la instancia de destino XML. Cambie el valor de la propiedad 'En Commit' a 'Crear nuevo documento'.
Explicación:	Está utilizando una sesión MQ actualizada que utiliza el atributo XML de salida en Flush/Commit. PowerCenter ya no admite esta opción.
Respuesta del usuario:	Abra la asignación. Edite la instancia de destino XML. Borre la opción XML de salida en Flush/Commit. Seleccione la opción Crear nuevo documento para la propiedad En Commit.
XMLW_31079	Error: Valor desconocido del atributo En Commit en el destino <nombre de destino>. Compruebe el repositorio para ver si existe corrupción.
Explicación:	Está utilizando una sesión XML actualizada que utiliza el atributo XML de salida en Flush/Commit. PowerCenter ya no admite esta opción.
Respuesta del usuario:	Abra la asignación. Edite la instancia de destino XML. Borre la opción XML de salida en Flush/Commit. Seleccione la opción Crear nuevo documento para la propiedad En Commit.
XMLW_31080	Error: Se han encontrado huérfanas.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado filas secundarias que no tienen filas principales en la transformación de generador XML.

Respuesta del usuario:	Para evitar que se produzca un error en la sesión con filas huérfanas, establezca la propiedad de la sesión Gestión de fila huérfana en "Ignorar". El servicio de integración ignora las filas huérfanas.
XMLW_31086	La fila <número de fila> del grupo XML <grupo> tiene más de un valor FK jerárquico no NULL. Esta fila se soltará.
Explicación:	Cuando una fila tiene dos posibles filas principales, una de las claves externas de la fila debe ser NULL.
Respuesta del usuario:	Ninguno.
XMLW_31089	Error: El tamaño de la memoria caché <tamaño de caché> especificado para el destino XML <nombre de destino> excede el espacio de dirección de 32 bits. No puede exceder <tamaño de caché> en un servidor de 32 bits.
Explicación:	El servicio de integración utiliza una memoria caché de datos para almacenar datos de fila XML mientras genera un documento XML. El tamaño de la memoria caché se corresponde con la suma de todos los grupos de la instancia de destino XML. La memoria caché de destino XML es demasiado grande.
Respuesta del usuario:	Reduzca el tamaño de la memoria caché de destino en las propiedades del destino XML.
XMLW_31090	No se ha podido crear el archivo de índice <nombre de archivo>.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido crear el índice de la memoria caché para la memoria caché XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, la ruta del directorio y el espacio en disco. Consulte los mensajes de error anteriores para obtener información adicional.
XMLW_31091	Error: Error <número de error> en la operación del archivo de índice.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido escribir el índice de la memoria caché para la memoria caché XML.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, la ruta del directorio y el espacio en disco. Consulte los mensajes de error anteriores para obtener información adicional.
XMLW_31092	Error: Se ha encontrado un error al generar el documento XML.
Explicación:	El escritor XML no ha podido escribir los datos en un archivo de destino.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos de escritura del archivo, el espacio en disco y que exista la ruta de acceso al archivo. Consulte otros mensajes de error para obtener información adicional.
XMLW_31093	Error: Se ha encontrado un error al establecer una relación jerárquica de tipo.
Explicación:	La sesión no ha podido procesar los datos XML para un vista secundaria porque no hay datos para la vista principal.
Respuesta del usuario:	Consulte los datos para ver si existen incoherencias o modifique la asignación.

XMLW_31108	Error: No se ha encontrado ninguna fila de inicio adecuada para el grupo raíz XML <grupo> con referencia circular. No se ha generado ninguna salida.
Explicación:	Si los datos tienen varias filas raíces con referencias circulares, pero ninguna de estas filas tiene una clave externa nula, el servicio de integración no puede encontrar una fila de inicio.
Respuesta del usuario:	Asegúrese de que los datos de origen tengan una fila que llegue a la raíz y que no sea una fila secundaria de otro grupo.
XMLW_31110	Error: Se ha detectado una fila duplicada para un grupo de ocurrencia única <grupo>, con grupo primario <grupo primario>.
Explicación:	El servicio de integración ha detectado una fila duplicada en un grupo.
Respuesta del usuario:	Para evitar que se produzcan errores en la sesión con las filas duplicadas, defina la propiedad de la sesión Gestión de filas duplicadas con los valores Primera fila o Última fila para el destino.
XMLW_31118	Error: El campo FK <clave externa> para el grupo derivado XML <grupo> del destino XML <nombre de destino> no está proyectado. No se pueden generar filas de salida para el grupo debido a la información de tipo de base que falta.
Explicación:	Se ha producido un error en la sesión porque la clave externa del grupo XML derivado no tiene ningún dato.
Respuesta del usuario:	Añada un vínculo a la clave externa en la asignación.
XMLW_31210	Error fatal al transferir el archivo local <nombre de archivo> a la ubicación remota <ruta> mediante SFTP. No se creará la lista de archivos.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido transferir el archivo XML por SFTP para crear una lista de archivos en la ubicación remota.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos SFTP, la ruta del directorio, las conexiones de red y que se esté ejecutando el servidor SFTP.
XMLW_31211	Error fatal al abrir el archivo de lista remoto <nombre de archivo> mediante SFTP.
Explicación:	El servicio de integración no ha podido abrir una conexión SFTP para un origen utilizando una lista de archivos.
Respuesta del usuario:	Compruebe los permisos SFTP, la ruta del directorio, las conexiones de red y que se esté ejecutando el servidor SFTP. Consulte otros mensajes de error para obtener información adicional.