



Informatica®

10.4.0

Référence du message

© Copyright Informatica LLC 1998, 2020

Ce logiciel et la documentation associée sont fournis uniquement sous un accord de licence séparé contenant des restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est interdit de reproduire ou de transmettre sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement ou autre) tout ou partie de ce document sans le consentement préalable d'Informatica LLC.

Informatica, le logo Informatica et PowerExchange sont des marques ou des marques déposées d'Informatica LLC aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Une liste actuelle des marques déposées d'Informatica est disponible sur le site <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Les autres noms de société ou de produit peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Les programmes, les logiciels, les bases de données et les documents connexes et les données techniques fournis aux clients du gouvernement américain sont des « logiciels commerciaux » ou des « données techniques commerciales », conformément au règlement fédéral sur les acquisitions et aux règlements supplémentaires propres à l'Agence. En tant que tel, l'utilisation, la duplication, la divulgation, la modification et l'adaptation sont assujetties aux restrictions et aux conditions de licence énoncées dans le contrat gouvernemental applicable et, dans la mesure applicable par les termes du contrat gouvernemental, les droits additionnels énoncés dans la réglementation FAR 52.227-19, licence de logiciel d'ordinateur commercial.

Des portions de ce logiciel et/ou de la documentation sont sujettes au copyright détenu par des tierces parties, dont Copyright DataDirect Technologies. Tous droits réservés. Copyright © Sun Microsystems. Tous droits réservés. Copyright © RSA Security Inc. Tous droits réservés. Copyright © Ordinal Technology Corp. Tous droits réservés. Copyright © Aandacht c.v. Tous droits réservés. Copyright Genivia, Inc. Tous droits réservés. Copyright Isomorphic Software. Tous droits réservés. Copyright © Meta Integration Technology, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Intalio. Tous droits réservés. Copyright © Oracle. Tous droits réservés. Copyright © Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Copyright © DataArt, Inc. Tous droits réservés. Copyright © ComponentSource. Tous droits réservés. Copyright © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Copyright © Rogue Wave Software, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Teradata Corporation. Tous droits réservés. Copyright © Yahoo! Inc. Tous droits réservés. Copyright © Glyph & Cog, LLC. Tous droits réservés. Copyright © Thinkmap, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Clearpace Software Limited. Tous droits réservés. Copyright © Information Builders, Inc. Tous droits réservés. Copyright © OSS Nokalva, Inc. Tous droits réservés. Copyright Edifecs, Inc. Tous droits réservés. Copyright Cleo Communications, Inc. Tous droits réservés. Copyright © International Organization for Standardization 1986. Tous droits réservés. Copyright © ej-technologies GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Jaspersoft Corporation. Tous droits réservés. Copyright © International Business Machines Corporation. Tous droits réservés. Copyright © yWorks GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Lucent Technologies. Tous droits réservés. Copyright © University of Toronto. Tous droits réservés. Copyright © Daniel Veillard. Tous droits réservés. Copyright © Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. Tous droits réservés. Copyright © MicroQuill Software Publishing, Inc. Tous droits réservés. Copyright © PassMark Software Pty Ltd. Tous droits réservés. Copyright © LogiXML, Inc. Tous droits réservés. Copyright © 2003-2010 Lorenzi Davide. Tous droits réservés. Copyright © Red Hat, Inc. Tous droits réservés. Copyright © The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Tous droits réservés. Copyright © EMC Corporation. Tous droits réservés. Copyright © Flexera Software. Tous droits réservés. Copyright © Jinfonet Software. Tous droits réservés. Copyright © Apple Inc. Tous droits réservés. Copyright © Telerik Inc. Tous droits réservés. Copyright © BEA Systems. Tous droits réservés. Copyright © PDFlib GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Orientation in Objects GmbH. Tous droits réservés. Copyright © Tanuki Software, Ltd. Tous droits réservés. Copyright © Ricebridge. Tous droits réservés. Copyright © Sencha, Inc. Tous droits réservés. Copyright © Scalable Systems, Inc. Tous droits réservés. Copyright © jQWidgets. Tous droits réservés. Copyright © Tableau Software, Inc. Tous droits réservés. Copyright © MaxMind, Inc. Tous droits réservés. Copyright © TMate Software s.r.o. Tous droits réservés. Copyright © MapR Technologies Inc. Tous droits réservés. Copyright © Amazon Corporate LLC. Tous droits réservés. Copyright © Highsoft. Tous droits réservés. Copyright © Python Software Foundation. Tous droits réservés. Copyright © BeOpen.com. Tous droits réservés. Copyright © CNRI. Tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>), et/ou d'autres logiciels sous licence et sous diverses versions Apache License (la « Licence »). Vous pouvez obtenir une copie de ces licences à l'adresse suivante : <http://www.apache.org/licenses/>. Sauf dispositions contraires de la loi en vigueur ou accord écrit, le logiciel distribué sous cette licence est livré « EN LÉTAT », SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE, expresse ou implicite. Se reporter aux Licences pour la langue spécifique régissant les droits et limitations dans le cadre des Licences.

Ce produit inclut des logiciels développés par Mozilla (<http://www.mozilla.org/>), copyright de logiciel The JBoss Group, LLC, tous droits réservés ; copyright de logiciel © 1999-2006 de Bruno Lowagie et Paulo Soares et d'autres logiciels sous licence et sous diverses versions du GNU Lesser General Public License Agreement, accessible sur <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>. Les matériaux sont fournis gratuitement par Informatica, « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, notamment les garanties implicites de conformité légale et d'usage normal.

Le produit inclut les logiciels ACE(TM) et TAO(TM), copyright Douglas C. Schmidt et son groupe de recherche à Washington University, University of California, Irvine, et Vanderbilt University, Copyright (©) 1993-2006, tous droits réservés.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project pour une utilisation dans OpenSSL Toolkit (copyright The OpenSSL Project. Tous droits réservés) et la redistribution de ce logiciel est sujette aux termes publiés sur <http://www.openssl.org> et <http://www.openssl.org/source/license.html>.

Ce produit inclut le logiciel Curl, copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>. L'autorisation d'utiliser, copier, modifier et distribuer ce logiciel à toute fin, avec ou sans rémunération, est accordée par les présentes, à la condition que la notification de copyright ci-dessus et cette notification d'autorisation apparaissent dans toutes les copies.

Le produit inclut des logiciels sous copyright 2001-2005 (©) MetaStuff, Ltd. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.dom4j.org/license.html>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 1996-2006 Per Bothner. Tous droits réservés. Votre droit à utiliser de tels matériels est défini dans la licence qui peut être consultée sur <http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>.

Ce produit inclut le logiciel OSSP UUID sous copyright © 2002 Ralf S. Engelschall, copyright © 2002 The OSSP Project Copyright © 2002 Cable & Wireless Deutschland. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>.

Ce produit inclut des logiciels développés par Boost (<http://www.boost.org/>) ou sous licence de logiciel Boost. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 1997-2007 University of Cambridge. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.pcre.org/license.txt>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2007 The Eclipse Foundation. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> et <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>.

Ce produit comprend des logiciels sous licence dont les conditions se trouvent aux adresses : <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqldbLicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html, <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/license.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/license.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html, <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaxservice/>, <http://www.postgresql.org/about/>

licence.html, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, http://www.php.net/license/3_01.txt, <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneier.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsom.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://www.h2database.com/html/license.html#summary>, <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>, <https://aws.amazon.com/asl/>, <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>, <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>, <https://github.com/documentcloud/underscore-contrib/blob/master/LICENSE>, and <https://github.com/apache/hbase/blob/master/LICENSE.txt>.

Ce produit inclut un logiciel sous licence Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), licence Common Development Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>) licence Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), licence Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, licence BSD (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), le nouvelle licence BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), la licence MIT (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), la licence Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) et la licence publique du développeur initial Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>).

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions publiées sur <http://xstream.codehaus.org/license.html>. Ce produit inclut des logiciels développés par Indiana University Extreme! Lab. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur <http://www.extreme.indiana.edu/>.

Ce produit inclut des logiciels sous copyright © 2013 Frank Balluffi et Markus Moeller. Tous droits réservés. Les autorisations et limitations concernant ce logiciel sont sujettes aux conditions de la licence MIT.

Consultez les brevets applicables à l'adresse <https://www.informatica.com/legal/patents.html>.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ : Informatica LLC fournit cette documentation « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, notamment les garanties implicites de non-infraction, de conformité légale ou d'usage normal. Informatica LLC ne garantit pas que ce logiciel et cette documentation sont exempts d'erreurs. Les informations fournies dans ce logiciel ou cette documentation peuvent inclure des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Les informations contenues dans ce logiciel et sa documentation sont sujettes à modification à tout moment sans préavis.

AVIS

Ce produit Informatica (le « Logiciel ») inclut certains pilotes (les « Pilotes DataDirect ») de DataDirect Technologies, une société de Progress Software Corporation (« DataDirect ») qui sont sujets aux conditions suivantes :

1. LES PILOTES DATADIRECT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE CONFORMITÉ LÉGALE, D'USAGE NORMAL ET DE NON-INFRACTION.
2. DATADIRECT OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS LE CLIENT UTILISATEUR FINAL DE TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉCUTIF OU AUTRE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES PILOTES ODBC, QU'ILS SOIENT INFORMÉS OU NON À L'AVANCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CES LIMITATIONS S'APPLIQUENT À TOUTES LES CAUSES D'ACTION, NOTAMMENT TOUTE INFRACTION AU CONTRAT, INFRACTION À LA GARANTIE, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE, REPRÉSENTATION INCORRECTE ET AUTRES TORTS.

Les renseignements contenus dans cette documentation sont sujets à modification sans préavis. Si vous constatez des problèmes liés à la documentation, merci de les signaler par courriel à l'adresse infa_documentation@Informatica.com.

Les produits Informatica sont garantis conformément aux termes et conditions des accords en vertu desquels ils sont fournis. INFORMATICA FOURNIT LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON

Date de publication: 2020-02-10

Sommaire

Préface.....	9
Ressources Informatica.	9
Informatica Network.	9
Base de connaissances Informatica.	9
Documentation Informatica.	9
Matrices de disponibilité des produits Informatica.	10
Informatica Velocity.	10
Informatica Marketplace.	10
Support client international Informatica.	10
 Chapitre 1: Messages client.....	 11
Messages PowerExchange pour JMS.	11
Messages PowerExchange pour Netezza	14
Messages PowerExchange pour PeopleSoft.	15
Messages PowerExchange pour Salesforce.com.	18
Messages PowerExchange pour SAP NetWeaver.	19
Importation de définitions source.	20
Validation de la condition de filtre.	20
Validation de la condition de jointure.	21
Validation des fonctions SAP.	22
Création de variables de programme ABAP.	23
Nettoyage de programmes ABAP.	23
Génération et installation de programmes ABAP.	23
Validation des mappages SAP.	26
Importation et exportation de mappages SAP.	27
Utiliser des IDocs avec ALE.	29
Messages de migration de données.	30
Messages d'intégration de contenu commercial.	30
Messages PowerExchange pour SAP NetWeaver BI.	32
Messages PowerExchange pour TIBCO.	33
Messages PowerExchange pour webMethods.	35
Messages PowerExchange pour services Web.	37
Messages PowerExchange pour WebSphere MQ.	39
Messages XML.	40
 Chapitre 2: Messages Informatica Administrator.....	 42
Messages Informatica Administrator.	42
 Chapitre 3: Codes de message A.....	 46
Messages ADV.	46

Messages ALERT.	46
Messages ATHR.	47
Messages AUTH.	50
Messages AUTHEN.	54
Chapitre 4: Codes de message B.	55
Messages BAPI.	55
Messages BR.	58
Messages BTree.	60
Messages BW.	62
Chapitre 5: Codes de message C.	65
Messages CFG.	65
Messages CMD.	74
Messages CMN.	74
Messages CNX.	111
Messages CONF.	111
Messages CSE.	111
Messages CTSDK.	112
Chapitre 6: Codes de message D.	114
Messages DBGR.	114
Messages DMI.	119
Messages DOM.	122
Messages DS.	124
Messages DSP.	125
Chapitre 7: Codes de message E.	126
Messages EB.	126
Messages EP.	130
Messages EB.	142
Messages EXP.	142
Messages EXPFN.	149
Chapitre 8: Codes de message F.	150
Messages FEXP.	150
Messages FR.	152
Messages FTP.	160
Chapitre 9: Codes de message H.	168
Messages HIER.	168

Chapitre 10: Codes de message I.....	171
Messages IDM.	171
Messages IDOC.	176
Chapitre 11: Codes de message J.....	190
Messages JDE.	190
Messages JMS.	196
Messages JSDK.	206
Messages JTX.	207
Chapitre 12: Codes de message L.....	214
Messages LB.	214
Messages LDAP.	215
Messages LDBG.	219
Messages LGS.	221
Messages LIC.	224
Messages LM.	228
Messages LMTGT.	244
Messages Lotus Notes.	246
Chapitre 13: Codes de message M.....	248
Messages MBC_EXCL.	248
Messages MDAdapter.	250
Messages MDO.	251
Messages MMS.	254
Messages MPSVCCMN.	254
Messages MQ.	254
Messages MSRdr.	265
Chapitre 14: Codes de message N.....	267
Messages NODE.	267
Messages NTSERV.	267
Messages NZRDR.	275
Messages NZWRT.	276
Chapitre 15: Codes de message O.....	279
Messages OBJM.	279
Messages ODL.	280
Messages OPT.	284
Chapitre 16: Codes de message P.....	295
Messages de l'analyseur.	295

Messages PCCL.	296
Messages PCSF.	299
Messages PETL.	315
Messages PMF.	318
Messages PMJVM.	321
Messages PR.	321
Messages PWX.	328
Messages PWXCMD.	330
Messages PWXLog.	333
Messages PWXNative.	333
Messages PWXPC.	334

Chapitre 17: Codes de message R..... 335

Messages REGEX.	335
Messages REP.	336
Messages REP_CORE.	393
Messages RFC.	394
Messages RR.	395
Messages RS.	398

Chapitre 18: Codes de message S..... 401

Messages SAPUTIL.	401
Messages SDKC.	402
Messages SDKS.	402
Messages SDKXML.	403
Messages SF.	403
Messages SFDC.	409
Messages SM.	413
Messages SORT.	417
Messages SPC.	420
Messages SQL.	421
Messages SR.	424

Chapitre 19: Codes de message T..... 431

Messages TE.	431
Messages TIB.	433
Messages TM.	447
Messages TPTRD.	460
Messages TPTWR.	468
Messages TT.	482

Chapitre 20: Codes de message U..... 490

Messages UDT.	490
-----------------------	-----

Messages UM.	494
Chapitre 21: Codes de message V.....	502
Messages VAR.	502
Chapitre 22: Codes de message W.....	509
Messages WEBM.	509
Messages WRT.	512
Messages WSC.	535
Messages WSH.	538
Messages WSP.	547
Chapitre 23: Codes de message X.....	553
Messages XMLR.	553
Messages XMLW.	554

Préface

Reportez-vous à la *Référence des messages d'Informatica®* pour comprendre les erreurs d'exécution qui s'affichent dans les journaux et apprenez les actions que vous pouvez effectuer en fonction de l'erreur. Les messages d'erreur contenus dans cette référence sont regroupés par code de message.

Ressources Informatica

Informatica vous fournit toute une gamme de ressources de produits via Informatica Network et autres portails en ligne. Utilisez ces ressources pour tirer le meilleur parti de vos produits et solutions Informatica, et pour apprendre d'autres utilisateurs et experts en la matière d'Informatica.

Informatica Network

Informatica Network est la passerelle à de nombreuses ressources, y compris la base de connaissances Informatica et le support client international Informatica. Pour accéder à Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com>.

En tant que membre d'Informatica Network, vous disposez des options suivantes :

- Rechercher les ressources de produits dans la base de connaissances.
- Afficher les informations de disponibilité des produits.
- Créer et vérifier vos dossiers de support.
- Rechercher votre réseau de groupe d'utilisateurs local Informatica et collaborer avec vos pairs.

Base de connaissances Informatica

Utilisez la base de connaissances Informatica pour rechercher des ressources de produits telles que des articles pratiques, des meilleures pratiques, des didacticiels vidéo et des questions fréquemment posées.

Pour rechercher dans la base de connaissances, visitez le site <https://search.informatica.com>. N'hésitez pas à contacter l'équipe Base de connaissances Informatica à l'adresse KB_Feedback@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la base de connaissances.

Documentation Informatica

Utilisez le portail de documentation Informatica pour explorer une vaste bibliothèque de documentation pour les versions de produits actuelles et récentes. Pour explorer le portail de documentation, visitez le site <https://docs.informatica.com>.

N'hésitez pas à contacter l'équipe Documentation Informatica à l'adresse infa_documentation@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la documentation des produits.

Matrices de disponibilité des produits Informatica

Les matrices de disponibilité des produits (PAM) indiquent les versions des systèmes d'exploitation, les bases de données et les types de source et cible de données pris en charge par une version d'un produit. Vous pouvez parcourir les PAM Informatica à l'adresse <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity est un ensemble de conseils et de meilleures pratiques développés par les services professionnels d'Informatica et basés sur les expériences réelles de centaines de projets de gestion des données. Informatica Velocity représente le savoir collectif de consultants d'Informatica qui collaborent avec des organisations du monde entier pour planifier, développer, déployer et gérer des solutions performantes de gestion des données.

Vous trouverez les ressources d'Informatica Velocity à l'adresse <http://velocity.informatica.com>. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur Informatica Velocity, contactez les services professionnels d'Informatica à l'adresse ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace est un forum dans lequel vous pouvez trouver des solutions qui permettent d'augmenter et d'améliorer vos implémentations Informatica. Exploitez les centaines de solutions de développeurs et de partenaires Informatica sur Marketplace pour améliorer votre productivité et accélérer le délai d'implémentation de vos projets. Vous trouverez Informatica Marketplace à l'adresse <https://marketplace.informatica.com>.

Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support international par téléphone ou via Informatica Network.

Pour rechercher le numéro de téléphone du support client international Informatica local, visitez le site Web Informatica à l'adresse <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Pour rechercher des ressources de support en ligne sur Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com> et sélectionnez l'option eSupport.

CHAPITRE 1

Messages client

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages PowerExchange pour JMS, 11](#)
- [Messages PowerExchange pour Netezza , 14](#)
- [Messages PowerExchange pour PeopleSoft, 15](#)
- [Messages PowerExchange pour Salesforce.com, 18](#)
- [Messages PowerExchange pour SAP NetWeaver, 19](#)
- [Messages PowerExchange pour SAP NetWeaver BI, 32](#)
- [Messages PowerExchange pour TIBCO, 33](#)
- [Messages PowerExchange pour webMethods, 35](#)
- [Messages PowerExchange pour services Web, 37](#)
- [Messages PowerExchange pour WebSphere MQ, 39](#)
- [Messages XML, 40](#)

Messages PowerExchange pour JMS

Le type de données affecté au champ <nom de champ> n'est pas valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, le type de données du champ spécifié dans le fichier XML n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Le champ <nom du champ> n'est pas valide car le champ source JMS n'autorise pas « NOTNULL ».

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel représentant une définition source JMS depuis un fichier XML. Cependant, le champ spécifié dans le fichier XML est paramétré sur Not Null. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Le champ d'en-tête <nom du champ> est manquant.

Explication:	Vous vouliez importer un objet de référentiel représentant une définition source JMS depuis un fichier XML. Vous avez cependant essayé d'importer un fichier XML représentant une cible JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Si un fichier XML représente une définition source JMS, vous devez l'importer comme une définition source JMS.
Explication:	Vous vouliez importer un objet de référentiel représentant une définition cible JMS depuis un fichier XML. Vous avez cependant essayé d'importer un fichier XML représentant une source JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Si un fichier XML représente une définition cible JMS, vous devez l'importer comme une définition cible JMS.
Explication:	Un champ d'en-tête est manquant. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Réponse de l'utilisateur :	Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Le nom de champ de corps JMS n'est pas valide.

Explication:	Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, un nom de champ de corps JMS n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Réponse de l'utilisateur :	Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

La valeur du champ de propriété JMS n'est pas valide.

Explication:	Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, la valeur d'un champ de propriété JMS n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Réponse de l'utilisateur :	Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Le champ du corps du message est manquant.

Explication:	Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible au format message Bytes, Text ou Map depuis un fichier XML. Le fichier XML ne contient cependant pas de champ de corps. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Réponse de l'utilisateur :	Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet contient un type de corps de message non valide.

Explication:	Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, le fichier XML contient un type de corps de message non valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Réponse de l'utilisateur :	Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet comporte une catégorie de champ <catégorie> non valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, il y a une catégorie non valide pour un champ de message dans le fichier XML. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet comporte un champ d'en-tête non valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, le fichier XML contient un champ d'en-tête non valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet comporte une valeur de mappage de champ d'en-tête non valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, le fichier XML contient une valeur de mappage non valide pour un champ d'en-tête. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet est un message en octets, mais le nom du champ du corps n'est pas valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible au format message en octets à partir d'un fichier XML. Cependant, le nom du champ du corps dans le fichier XML n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet est un message en octets, mais le type de données pour le champ du corps n'est pas valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible au format message en octets à partir d'un fichier XML. Cependant, le type de données pour le champ du corps dans le fichier XML n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet est un message texte, mais le nom du champ du corps n'est pas valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible au format message texte à partir d'un fichier XML. Cependant, le nom du champ du corps dans le fichier XML n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

L'objet est un message texte, mais le type de données du champ du corps n'est pas valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible au format message texte à partir d'un fichier XML. Cependant, le type de données pour le champ du corps dans le fichier XML n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

La précision n'est pas valide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition JMS source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, la précision d'un champ n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Une erreur inconnue est survenue.

Explication: Le concepteur a rencontré une erreur inconnue. Il est possible que le Repository Service ne soit pas en cours d'exécution.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le Repository Service est en cours d'exécution. Si nécessaire, démarrez le Repository Service.

Explication: Le référentiel contient peut-être des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Messages PowerExchange pour Netezza

Une erreur s'est produite pendant l'ouverture de l'administrateur de la source de données ODBC.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Échec d'ajout de l'élément de menu Importer la source Netezza.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Échec d'ajout de l'élément de menu Importer la cible Netezza.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Échec de connexion à la base de données.

Explication: Nom d'utilisateur, mot de passe ou entrée DSN non valide.

Réponse de l'utilisateur : Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides, et vérifiez que l'entrée DSN est valide.

Aucun lien de sortie trouvé, ou aucun lien d'entrée trouvé pour le lien de sortie.

Explication: Le mappage n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur : Fournissez au moins un lien de sortie pour le qualificateur de source ou fournissez des liens d'entrée pour tous les liens de sortie.

Messages PowerExchange pour PeopleSoft

Qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> : erreur lors de la préparation de la requête pour l'extraction de données de date d'effet.

Explication: Vous avez défini ce qualificateur de source d'application pour qu'il extraie des lignes actuelles depuis un enregistrement à date d'effet pour lequel aucune clé principale ou PeopleSoft n'a été définie.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez et remplacez l'enregistrement PeopleSoft ou définissez une clé principale ou PeopleSoft dans l'analyseur source.

Explication: Vous avez spécifié un ordre de jointure de date d'effet dans ce qualificateur de source d'application, et au moins l'un des enregistrements à date d'effet n'a pas de clé principale ou PeopleSoft définie.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez et remplacez l'enregistrement PeopleSoft ou définissez une clé principale ou PeopleSoft dans l'analyseur source.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte un ordre de jointure d'extraction de date d'effet avec des noms de source non valides.

Explication: Dans le champ Ordre de jointure de date d'effet, vous avez saisi un nom d'enregistrement PeopleSoft qui n'est pas connecté au qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez le champ Ordre de jointure de date d'effet afin d'orthographier correctement chaque nom d'enregistrement PeopleSoft. Les noms d'enregistrements saisis dans le champ Ordre de jointure de date d'effet doivent correspondre aux enregistrements associés au qualificateur de source d'application. Séparez les noms d'enregistrement par des virgules.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte une date d'extraction non valide.

Explication: Vous avez saisi la date d'extraction dans un format de date incorrect.

Réponse de l'utilisateur : Entrez la date d'extraction au format suivant : MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte plusieurs arborescences jointes.

- Explication: Le qualificateur de source d'application répertorié est associé ou connecté à plusieurs définitions sources d'arborescence PeopleSoft. Vous pouvez associer ou connecter seulement une définition source d'arborescence importée à un qualificateur de source d'application unique.
- Réponse de l'utilisateur : Déconnectez l'une des définitions sources d'arborescence du qualificateur de source d'application. Ou supprimez l'une des définitions sources d'arborescence associées. Pour utiliser plusieurs arborescences dans un mappage unique, créez un qualificateur de source d'application pour chaque arborescence que vous souhaitez utiliser. Utilisez une transformation Jointure pour joindre deux arborescences liées.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte un port projeté sans lien entrant.

- Explication: Le qualificateur de source d'application répertorié comporte un port de sortie connecté et le port d'entrée correspondant n'est pas connecté.
- Réponse de l'utilisateur : Connectez le port d'entrée nécessaire ou déconnectez le port de sortie connecté.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte un remplacement d'arborescence et d'extraction.

- Explication: Le qualificateur de source d'application répertorié utilise un remplacement d'extraction défini par l'utilisateur pour une définition source d'arborescence PeopleSoft. Vous ne pouvez pas utiliser de remplacement d'extraction pour les sources d'arborescence.
- Réponse de l'utilisateur : Modifiez le qualificateur de source d'application pour supprimer le remplacement d'extraction et enregistrez le mappage.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte une arborescence hiver et d'autres sources.

- Explication: Le qualificateur de source d'application répertorié est connecté à une définition source d'arborescence hiver importée et à d'autres définitions sources. Vous ne pouvez pas joindre une arborescence hiver à d'autres sources PeopleSoft.
- Réponse de l'utilisateur : Déconnectez l'arborescence hiver ou les autres sources du qualificateur de source d'application.

Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> n'est pas un qualificateur de source PeopleSoft valide.

- Explication: Le qualificateur de source d'application répertorié n'est pas valide.
- Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur connexes.

Les sources du qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> ne sont pas liées.

- Explication: Vous avez tenté de connecter ou d'associer deux sources non liées dans le qualificateur de source d'application répertorié.

Réponse de l'utilisateur : Déconnectez l'une des sources non liées. Sinon, supprimez l'une des définitions sources d'arborescence associées. Vous pouvez seulement connecter ou associer des sources liées dans un qualificateur de source d'application.

L'arborescence du qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> est jointe à une source non détaillée.

Explication: Vous avez connecté ou associé une arborescence importée et un enregistrement dans un qualificateur de source d'application, et l'enregistrement n'est pas l'enregistrement détaillé de l'arborescence.

Réponse de l'utilisateur : Vous pouvez connecter ou associer une arborescence importée avec un enregistrement non détaillé si celui-ci est lié à l'enregistrement détaillé et que vous connectez ou associez l'enregistrement détaillé au qualificateur de source d'application.

Vous pouvez connecter l'arborescence et l'enregistrement non détaillé à des qualificateurs de source d'application distincts et les joindre à l'aide d'une transformation Jointure.

Pour déterminer quel enregistrement fournit les données détaillées d'une arborescence importée, ouvrez la définition source d'arborescence dans le concepteur de mappage et cliquez sur l'onglet Attributs.

Erreur ! <Nom de la source> n'est pas une source PeopleSoft valide.

Explication: Vous avez essayé d'importer un objet non PeopleSoft dans la boîte de dialogue Importer depuis PeopleSoft.

Réponse de l'utilisateur : Importez uniquement les sources PeopleSoft avec la boîte de dialogue Importer depuis PeopleSoft.

Explication: Vous avez entré dans la boîte de dialogue Importer depuis PeopleSoft un nom d'utilisateur de base de données qui n'a pas l'autorisation SELECT sur les tables de métadonnées PeopleSoft.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez un autre nom d'utilisateur ou demandez à l'administrateur PeopleSoft d'accorder les autorisations nécessaires au nom d'utilisateur.

Erreur ! Métadonnées PeopleSoft introuvables depuis la source <nom de la source> !

Explication: Vous avez entré dans la boîte de dialogue Importer depuis PeopleSoft un nom d'utilisateur de base de données qui n'a pas l'autorisation SELECT sur les tables de métadonnées PeopleSoft.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez un autre nom d'utilisateur ou demandez à l'administrateur PeopleSoft d'accorder les autorisations appropriées à l'utilisateur.

Explication: Le nom d'utilisateur entré dans la boîte de dialogue Importer depuis PeopleSoft n'a pas l'autorisation de se connecter à la base de données.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez un autre nom d'utilisateur ou demandez à l'administrateur de la base de données d'accorder les autorisations appropriées à l'utilisateur.

Erreur ! Cette version de la source PeopleSoft <nom de la source> n'est pas prise en charge !

Explication: Vous avez essayé d'importer une définition source PeopleSoft depuis une version de PeopleSoft non prise en charge par cette version de PowerExchange® pour PeopleSoft.

Réponse de l'utilisateur : Importez uniquement des définitions sources, ou extrayez uniquement des données sources à partir de versions de PeopleSoft prises en charge.

Échec de connexion au serveur de base de données PeopleSoft.

Explication: Le concepteur n'a pas réussi à accéder au serveur de la base de données système PeopleSoft. Le serveur du réseau ou de la base de données peut ne pas fonctionner correctement.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que le réseau et la base de données fonctionnent correctement avant de réessayer.

Soit le code de langue <code de langue> spécifié n'est pas valide, soit il n'est pas configuré sur le système PeopleSoft actuel.

Explication: Lors de l'importation d'une définition source PeopleSoft, vous avez entré un code de langue PeopleSoft non valide. Soit le code n'est pas un code de langue PeopleSoft valide, soit il n'est pas configuré sur le système PeopleSoft auquel vous avez accédé.

Réponse de l'utilisateur : Entrez un code de langue PeopleSoft configuré pour le système PeopleSoft auquel vous souhaitez accéder.

Soit le code de langue <code de langue> spécifié n'est pas valide, soit il n'est pas configuré sur le système PeopleSoft actuel !

Explication: Le code de langue que vous avez entré dans la boîte de dialogue Importer depuis PeopleSoft n'est pas un code de langue PeopleSoft valide ou n'est pas enregistré auprès du système PeopleSoft.

Réponse de l'utilisateur : Entrez un code de langue PeopleSoft valide.

Messages PowerExchange pour Salesforce.com

Échec de DescribeGlobal. Code d'erreur : <code d'erreur> Motif : <message d'erreur>.

Explication: Le concepteur n'a pas réussi à récupérer la liste des objets disponibles pour les données de l'organisation.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Échec de DescribeObject <nom de l'objet>. Code d'erreur : <code d'erreur> Motif : <message d'erreur>.

Explication: Le concepteur n'a pas pu récupérer la liste de champs et les propriétés de l'objet.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Échec d'ajout de l'élément de menu Importer depuis Salesforce.com.

Explication: L'élément de menu Importer depuis Salesforce.com n'a pas été ajouté à l'analyseur source ou à l'outil concepteur cible dans le concepteur.

Réponse de l'utilisateur : Arrêtez et redémarrez la machine exécutant le concepteur. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

Échec de création de la table. Motif : <message d'erreur>.

Explication: Le concepteur n'a pas pu créer une définition source ou cible basée sur un objet importé depuis Salesforce.com.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

La connexion a échoué. Code d'erreur : <code d'erreur> Motif : <message d'erreur>.

Explication: Le concepteur n'a pas pu se connecter à Salesforce.com.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

La source <nom de source> est associée à plusieurs qualificateurs source.

Explication: Une source dans le mappage est associée à plusieurs transformations Qualificateur source d'application. Chaque définition de source Salesforce doit être associée avec exactement une transformation Qualificateur source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Si une définition de source est associée à plusieurs transformations Qualificateur source d'application, supprimez les transformations supplémentaires puis associez la définition de source à un seul qualificateur source d'application.

Le qualificateur source <nom de qualificateur source d'application> comporte plusieurs PowerCenter Connect pour la définition de source Salesforce.com qui lui est associée.

Explication: Une transformation Qualificateur source d'application dans le mappage est associée à plusieurs définitions de source. Pour extraire des données de plusieurs sources Salesfoce, vous devez avoir un qualificateur source d'application pour chaque définition de source dans le mappage.

Réponse de l'utilisateur : Associez chaque définition de source du mappage à une seule transformation Qualificateur source d'application.

Messages PowerExchange pour SAP NetWeaver

Cette section répertorie les messages par ordre alphabétique pour les tâches suivantes :

- Importation de définitions sources
- Validation d'une condition de filtre
- Validation d'une condition de jointure
- Validation de fonctions SAP
- Création de variables de programme ABAP
- Nettoyage de programmes ABAP
- Génération et installation de programmes ABAP
- Validation de mappages SAP
- Importation et exportation de mappages SAP
- Utilisation de IDocs avec ALE

- Messages de migration de données
- Messages d'intégration de contenu commercial

Importation de définitions source

Un nom de source de données doit être sélectionné ou spécifié.

Explication: Vous avez essayé de vous connecter au système SAP sans entrer de chaîne de connexion.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez une chaîne de connexion. Vérifiez également que vous avez correctement configuré le fichier saprfc.ini et défini la variable d'environnement RFC_INI.

Impossible d'importer le ou les objets sélectionnés.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Erreur ! Certains éléments n'ont pas été importés. <quantité> élément(s) ont été sélectionnés. Cependant, seul(s) <quantité> élément(s) ont été ajouté(s) à la liste d'importation.

Explication: Vous avez essayé d'importer une définition de hiérarchie vide. La hiérarchie ne comporte aucun nœud.

Réponse de l'utilisateur : Importez une définition de hiérarchie contenant des nœuds.

Explication: Vous avez sélectionné l'importation de fonctions SAP que vous avez déjà importées dans le référentiel.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez des fonctions SAP que vous n'avez pas encore importées dans le référentiel.

Validation de la condition de filtre

<Condition de filtre> : <opérateur> n'est pas un opérateur relationnel autorisé.

Explication: Le concepteur ne reconnaît pas l'opérateur relationnel utilisé dans la condition.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez un opérateur valide et vérifiez l'espacement autour de celui-ci.

Dans le qualificateur de source d'application <nom du qualificateur de source d'application>, comme l'option Exec SQL est sélectionnée, les jointures externes ne sont pas autorisées.

Explication: Vous avez joint des sources avec une jointure externe et choisi de générer le programme ABAP à l'aide d'exec SQL.

Réponse de l'utilisateur : Choisissez une jointure interne pour générer le programme ABAP avec exec SQL. Lorsque vous générez le programme ABAP avec exec SQL, le programme ABAP joint des sources à l'aide de la jointure interne.

Dans l'expression de filtre pour <nom de qualificateur de source d'application> : <condition de filtre> ; <jeton> : constant ou littéral doit suivre un opérateur.

Explication: Il ne peut pas y avoir d'espace dans un opérateur, tel que < =.

Réponse de l'utilisateur : Éditez l'expression de filtre et supprimez l'espace de l'opérateur.

Dans l'expression de filtre pour <nom de qualificateur de source d'application> : <condition de filtre> ; <champ de table> est une référence à un champ ne faisant pas partie de cette source pour laquelle cette expression de filtre est spécifiée.

Explication: La table source spécifiée à gauche de la condition ne fait pas partie de la condition.

Réponse de l'utilisateur : Éditez la condition de sorte que la table source spécifiée à gauche de la condition soit également spécifiée dans la condition.

Explication: Il y a un nom de table ou de champ source non valide dans la condition de filtre.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez tous les noms de champ et de table source.

Dans l'expression de filtre pour <nom de qualificateur de source d'application> : <condition de filtre> ; <jeton> : constant ou littéral doit suivre un opérateur.

Explication: Il ne peut pas y avoir d'espace dans un opérateur, tel que < =.

Réponse de l'utilisateur : Éditez l'expression de filtre et supprimez l'espace de l'opérateur.

<Nom de la source> : La source ne fait pas partie de l'application SQ.

Explication: Le concepteur ne reconnaît pas la source à gauche de la condition de filtre.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que la source à gauche de la condition de filtre est une source du qualificateur de source d'application.

Vous ne pouvez pas spécifier de filtres pour les hiérarchies SAP Info.

Explication: Vous avez créé une condition de filtre utilisant une hiérarchie.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez la hiérarchie de la condition de filtre.

Validation de la condition de jointure

<Hiérarchie> : la source est une InfoHierarchy SAP et ne peut être utilisée dans un remplacement de jointure.

Explication: Vous avez inclus une hiérarchie dans le remplacement de jointure dans le qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez la hiérarchie de la condition de remplacement de jointure.

Dans le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application>, tel que rétabli en boucle imbriquée, les jointures externes ne sont pas autorisées.

Explication: Vous avez sélectionné l'option jointure externe dans le flux de programme ABAP lorsque le mappage contient des tables de pool ou de grappes.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez Force Nested Loop dans l'onglet des propriétés du qualificateur de source d'application.

Aucune condition n'existe entre les tables <sourceX> et <sourceY>.

Explication: Vous avez essayé de joindre deux tables source n'ayant aucune relation de clé.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez une relation de clé entre les deux tables, sous l'onglet Condition de jointure.

La source : <source> ne fait pas partie de l'ordre de jointure de source.

Explication: Le concepteur ne reconnaît pas les sources de l'ordre de jointure de source.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que toutes les sources de l'écrasement d'ordre de jointure sont valides dans le qualificateur de source d'application.

Si vous avez entré un écrasement d'ordre de jointure et un écrasement de condition de jointure, vérifiez que vous avez placé un point-virgule entre l'écrasement d'ordre et l'écrasement de condition.

Avertissement : le remplacement de la jointure de la première source <source> sera ignoré. Aucune erreur de syntaxe détectée.

Explication: La table de qualification n'est pas la table périphérique de l'ordre de jointure.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez la table périphérique comme table de qualification dans la condition de jointure. Par exemple, si la condition de jointure est S1, S2, le remplacement doit être S2 = S2 = S1.

Validation des fonctions SAP

Dans la fonction <nom de fonction SAP>, le paramètre <nom de paramètre> est spécifié comme type de champ source avec la valeur <nom de source-nom de champ>, mais la source <nom de source> doit précéder cet appel de fonction.

Explication: Lorsque vous avez affecté un champ source à un paramètre de fonction, vous avez sélectionné un champ source depuis une table source que le programme ABAP n'a pas sélectionné.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez un champ source dans les tables source au-dessus de la fonction SAP dans le flux de programme ABAP.

Dans la fonction <nom de fonction SAP>, la valeur de la variable <nom de variable> ne correspond pas au paramètre de fonction <nom de paramètre>.

Explication: Après avoir affecté une variable au paramètre de fonction, vous avez modifié la valeur de la variable. La valeur de la variable ne correspond plus au paramètre de fonction.

Réponse de l'utilisateur : Cliquez sur le bouton Variables dans le flux de programme ABAP et modifiez la valeur de la variable pour qu'elle corresponde au paramètre de fonction.

Dans la fonction <nom de fonction SAP>, le paramètre <nom de paramètre> est spécifié comme type de variable mais la variable affectée <nom de variable> n'est pas définie.

Explication: Vous avez supprimé la variable que vous avez affectée au paramètre de fonction.

Réponse de l'utilisateur : Cliquez sur le bouton Variable dans le flux de programme ABAP puis définissez à nouveau la variable.

Création de variables de programme ABAP

Le mot-clé réservé <mot-clé> ne peut pas être utilisé.

Explication: Vous avez spécifié un nom de variable qui contient un mot-clé réservé. Les noms de variable ne peuvent pas contenir de noms de type de données SAP, de noms de tables, structures ou de champ de structure, ni de mots-clés ABAP.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez un nom de variable qui contient pas de mot-clé réservé.

Définition de variable non valide.

Explication: Vous avez indiqué une définition de variable non valide, tel qu'un nom de structure non valide.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez une définition de variable valide.

Nettoyage de programmes ABAP

Il n'y a aucune information de programme dans le dossier supprimé.

Explication: Il n'y a aucun programme ABAP orphelin ou partagé dans le dossier supprimé.

Réponse de l'utilisateur : Vous n'avez pas besoin de nettoyer les informations de programme ABAP dans ce dossier.

Génération et installation de programmes ABAP

Messages de la boîte de messages

Impossible de générer un autre nom de programme.

Explication: Le numéro de séquence a atteint 99999 dans YPMPRGSEQ.

Réponse de l'utilisateur : Faites tronquer YPMPRGSEQ par l'administrateur SAP et complétez-le à nouveau avec un autre préfixe.

Erreur lors de l'obtention du nom de programme à partir de la destination <chaîne de connexion> pour le mappage <nom du mappage>.

Explication: Erreur RFC.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur SAP.

Erreur lors de l'ouverture du fichier ABAP sélectionné avec la visionneuse de fichiers ou Notepad.exe associée.

Explication: Votre type de fichier n'est pas associé à une visionneuse.

Réponse de l'utilisateur : Associez le type .ab4 à la visionneuse Wordpad ou Notepad.

Dans le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application>, pour la syntaxe de jointure ABAP, la source <nom de source> ne peut pas avoir de jointure externe à plusieurs sources.

Explication: Vous avez joint plusieurs sources à l'aide d'une jointure externe.

Réponse de l'utilisateur : Éditez le flux de programme ABAP de façon à ne joindre que deux sources avec la jointure externe.

Aucune ligne trouvée dans la table ZERPPRGSEQ pour la génération de <nom du programme>.

Explication: SAP ne peut pas affecter des numéros de séquences à des programmes générés car l'administrateur SAP n'a pas exécuté le programme YPMPRGSEQ.

Réponse de l'utilisateur : Faites exécuter le programme YPMPRGSEQ par l'administrateur SAP.

Sélectionnez d'abord un mode de programme.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Messages de la fenêtre Sortie

Impossible de remplacer le programme existant. L'option de remplacement est désactivée pour le mappage <nom de mappage>.

Explication: Vous ne pouvez pas remplacer le nom d'un programme ABAP existant. Vous ne pouvez remplacer le nom d'un programme que si vous générez ou installez un programme ABAP pour la première fois.

Réponse de l'utilisateur : Décochez l'option Activer le remplacement ou désinstallez le programme ABAP existant.

Échec de génération du code pour le mappage <nom du mappage>. AVERTISSEMENT : Aucun programme n'a été généré car le mappage ne contient que des hiérarchies Info SAP.

Explication: Vous avez essayé de générer un programme ABAP pour un mappage qui contient uniquement une hiérarchie. Il n'est pas nécessaire de générer un programme ABAP pour les mappages ne contenant que des hiérarchies.

Réponse de l'utilisateur : Vous pouvez exécuter la session sans programme ABAP.

La génération du code n'est pas autorisée pour un raccourci vers un mappage. Échec de génération du code pour le mappage <nom du mappage>.

Explication: Vous avez essayé de générer ou d'installer un programme ABAP pour un raccourci de mappage.

Réponse de l'utilisateur : Générez le programme ABAP depuis l'instance originale du mappage, ou faites une copie du mappage vers le dossier.

L'extraction des hiérarchies Info n'est pas permise en mode de flux. Échec de génération du code pour le mappage <nom du mappage>.

Explication: Vous avez essayé de générer un programme ABAP en mode de flux pour un mappage contenant une hiérarchie et une table.

Réponse de l'utilisateur : Vous ne pouvez utiliser que le mode de fichier pour les mappages contenant des hiérarchies et des tables. Générez le programme ABAP avec le mode de fichier.

L'option Sélectionner un seul est ignorée pour le qualificateur de source d'application <nom du qualificateur de source d'application>, car toutes les sources n'ont pas l'option Sélectionner un seul dans le mode de jointure ABAP.

Explication: Vous ne pouvez pas utiliser l'option Sélectionner un seul et générer le programme ABAP à l'aide de la syntaxe de jointure Exec SQL ou ABAP.

Réponse de l'utilisateur : Décochez l'option Sélectionner un seul et générez de nouveau le programme ABAP.

L'option Sélectionner distinct est ignorée pour le qualificateur de source d'application <nom du qualificateur de source d'application>, car toutes les sources n'ont pas l'option Sélectionner distinct dans le mode Exec SQL.

Explication: Vous n'avez pas choisi Sélectionner distinct pour toutes les sources connectées au qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Choisissez Sélectionner distinct pour chaque source connectée au qualificateur de source d'application. Générez de nouveau le programme ABAP.

L'option Sélectionner distinct est ignorée pour le qualificateur de source d'application <nom du qualificateur de source d'application>, car toutes les sources n'ont pas l'option Sélectionner distinct dans le mode de jointure ABAP.

Explication: Vous n'avez pas choisi Sélectionner distinct pour toutes les sources connectées au qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Choisissez Sélectionner distinct pour chaque source connectée au qualificateur de source d'application. Générez de nouveau le programme ABAP.

Saisie non valide. Le nom du programme ABAP doit commencer par « Y » ou « Z ». Opération annulée. Aucun code n'a été généré pour le mappage <nom de mappage>.

Explication: Vous avez saisi un nom de programme ABAP qui ne commence pas par « Y » ou « Z ».

Réponse de l'utilisateur : Générez ou installez à nouveau le programme ABAP puis entrez un nom de programme commençant par « Y » ou « Z ».

Seuls les ports variables sont projetés à partir d'un qualificateur de source d'application. La génération de codes requiert qu'au moins un champ source soit projeté.

Explication: Le qualificateur de source d'application ne comporte que des ports variables.

Réponse de l'utilisateur : Créez au moins un champ de sortie dans le qualificateur de source d'application.

Le nom du programme ABAP est vide. Aucun code n'a été généré pour le mappage <nom de mappage>.

Explication: Vous n'avez pas saisi de nom de programme.

Réponse de l'utilisateur : Générez ou installez à nouveau le programme ABAP, puis entrez le nom du programme dans la boîte de dialogue Nom de programme ABAP.

La source <nom de source> ne comporte pas de condition de jointure avec les sources qui sont au-dessus d'elle.

Explication: Vous n'avez pas sélectionné une table que vous souhaitez joindre à l'aide de la syntaxe de jointure ABAP.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez la table à joindre dans la section Sources vers lesquelles effectuer la jointure de la boîte de dialogue Flux de programme ABAP.

Aucun qualificateur source d'application ne figure dans le mappage <nom de mappage>.

Explication: Vous avez tenté de générer ou d'installer un programme ABAP pour un mappage qui ne contient pas de qualificateur source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez un mappage contenant un qualificateur source d'application. Puis générez un programme ABAP.

Il n'y a aucun champ projeté d'un qualificateur source d'application pour lequel la génération de code est requise dans le mappage <nom de mappage>.

Explication: Vous avez tenté de générer ou d'installer un programme ABAP pour un mappage avec un qualificateur source d'application qui n'est connecté à aucune autre transformation.

Réponse de l'utilisateur : Connectez les ports de sortie du qualificateur source d'application à une autre transformation ou instance cible. Puis générez un programme ABAP.

Il n'y a aucune information de génération de programme dans le référentiel. Ce programme est peut-être généré à partir d'un autre référentiel.

Explication: Vous avez tenté d'installer un programme ABAP à partir d'un fichier non valide ou d'un fichier généré à partir d'un autre référentiel.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que vous installez un fichier ABAP valide et que vous êtes connecté au référentiel à partir duquel le programme ABAP a été généré.

Vous ne pouvez pas avoir plus d'une hiérarchie Info entrant dans un qualificateur de source d'application. Échec de génération du code pour le mappage <nom du mappage>.

Explication: Vous avez essayé de générer un programme ABAP pour un mappage qui contient plusieurs définitions de hiérarchie dans un seul qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez le mappage pour qu'il connecte chaque hiérarchie à un qualificateur de source d'application individuel.

Vous ne pouvez avoir qu'un seul IDoc entrant dans un qualificateur de source d'application. La jointure avec d'autres IDocs n'est pas prise en charge. Échec de génération du code pour le mappage <nom du mappage>.

Explication: Vous avez essayé de joindre deux IDocs dans un qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez les autres IDocs du qualificateur de source d'application.

Validation des mappages SAP

Les blocs de code, les fonctions et les variables ne peuvent pas exister dans le flux de programme lorsque la hiérarchie est la seule source dans le qualificateur de source d'application.

Explication: Vous avez supprimé des sources du flux de programme ABAP afin que la seule source restante dans le flux de programme soit la hiérarchie.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez les blocs de code, les fonctions et les variables de la boîte de dialogue Flux de programme ABAP et revalidez le mappage.

Importation et exportation de mappages SAP

Exportation des mappages SAP

Erreur : instance de source manquante pour l'objet de flux de programme.

Explication: Vous avez supprimé une source dans l'analyseur source. Le mappage que vous voulez exporter utilise toujours cette source.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez la source dans l'analyseur source.

Erreur : instance de fonction manquante pour l'objet de flux de programme.

Explication: Vous avez supprimé une fonction SAP utilisée dans le mappage.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez la fonction SAP.

Erreur : bloc de code SAP manquant pour l'objet de flux de programme.

Explication: Vous avez supprimé un bloc de code utilisé dans le mappage.

Réponse de l'utilisateur : Recréez le bloc de code et ajoutez-le au flux de programme ABAP.

La fonction SAP n'est plus dans le référentiel.

Explication: Vous avez supprimé une fonction SAP utilisée dans le qualificateur source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez la fonction SAP dans l'analyseur de source.

Importation de mappages SAP

Erreur : instance de qualificateur de source d'application associée manquante.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et modifié le nom du qualificateur de source d'application.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier XML comporte un nom de qualificateur de source d'application valide. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : type de données non valide pour le paramètre de fonction SAP <nom du paramètre>.

Explication: Vous avez édité le fichier XML après l'exportation de la fonction SAP et modifié un type de données dans le fichier. Le type de données n'est plus valide.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que le type de données est valide. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : type de données non valide pour la variable SAP.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et modifié le type de données pour une variable de programme ABAP.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier XML contient des types de données valides. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : informations de fonction SAP manquantes.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et modifié des informations concernant les fonctions SAP.

Réponse de l'utilisateur : Ne modifiez pas les informations de la fonction SAP dans le fichier XML. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : aucun nom pour le paramètre de table SAP importé.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé le nom du paramètre du table SAP importé.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier XML ne contient aucun nom d'objet vide. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : aucun nom pour le champ de paramètre d'instance de fonction SAP importé.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé un nom de fonction ou d'autres informations de fonction.

Réponse de l'utilisateur : Ne modifiez pas les informations de la fonction SAP dans le fichier XML. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : aucun nom pour le paramètre d'instance de fonction d'importation SAP.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé des informations concernant les fonctions SAP.

Réponse de l'utilisateur : Ne modifiez pas les informations de la fonction SAP dans le fichier XML. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : aucun nom pour le paramètre d'instance de la table d'importation SAP.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé une instance de table.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez qu'il n'existe aucun nom d'objet vide. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : aucun nom pour la variable SAP importée.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé une variable de programme ABAP.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez qu'il n'existe aucun nom d'objet vide. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

Erreur : aucun nom pour le bloc de code SAP importé.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé le nom d'un bloc de code ABAP.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez qu'il n'existe aucun nom d'objet vide. Sinon, réexportez le mappage SAP et réimportez-le.

L'instance source associée de l'objet de flux de programme SAP n'est pas valide.

Explication: Vous avez édité le fichier XML et supprimé un nom d'instance source dans le fichier.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier XML a un nom d'instance source valide. Sinon exportez à nouveau le mappage SAP puis réimportez-le.

Utiliser des IDocs avec ALE

BEGIN_CONTROL_RECORD introuvable. Il est nécessaire d'obtenir les métadonnées pour l'enregistrement de contrôle.

Explication: Vous avez essayé d'importer un IDoc depuis le fichier. Cependant, le fichier ne contient pas l'enregistrement de contrôle BEGIN_CONTROL_RECORD.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez un autre fichier à importer.

Erreur rencontrée durant la lecture du fichier de métadonnées IDoc.

Explication: Le concepteur n'a pas pu importer les métadonnées de l'IDoc pour une transformation Interpréteur SAP/ALE IDoc ou une transformation Préparation SAP/ALE IDoc depuis le fichier spécifié.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que les métadonnées de l'IDoc sont valides avant de créer une transformation Interpréteur SAP/ALE IDoc ou une transformation Préparation SAP/ALE IDoc.

Échec d'importation des métadonnées IDoc depuis le fichier.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Le fichier ne contient pas de métadonnées IDoc.

Explication: Vous avez essayé d'importer un IDoc depuis le fichier. Cependant, le fichier ne contient pas de métadonnées IDoc.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez un autre fichier à importer.

La version SAP est incorrecte.

Explication: Vous avez tenté de vous connecter à un système SAP que PowerCenter ne prend pas en charge.

Réponse de l'utilisateur : Connectez-vous à SAP version 3.x ou ultérieure.

La page de code SAP <page de code> n'est pas compatible avec la page de code du concepteur.

Explication: La page de code SAP et la page de code du concepteur ne sont pas compatibles.

Réponse de l'utilisateur : Connectez-vous à un système SAP avec une page de code compatible avec celle du concepteur.

Impossible d'obtenir l'IDoc.

Explication: Le concepteur ne peut pas récupérer les métadonnées de l'IDoc depuis le système SAP. Les métadonnées de l'IDoc ne sont pas cohérentes.

Réponse de l'utilisateur : Validez les métadonnées de l'IDoc.

Explication: Erreur d'extraction de SAP.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support technique interne.

Messages de migration de données

Erreur rencontrée durant la lecture du fichier de métadonnées DMI.

Explication: Le concepteur n'a pas pu importer les métadonnées DMI depuis le fichier indiqué. Les métadonnées DMI peuvent être non valides.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que les métadonnées DMI sont valides avant d'importer un fichier DMI.

Erreur lors de l'extraction des métadonnées pour l'objet.

Explication: Les métadonnées d'une transformation Préparation DMI sont incohérentes dans le fichier DMI.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez les données dans le fichier DMI.

Échec d'importation des métadonnées DMI depuis le fichier.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Le fichier ne contient pas de métadonnées DMI.

Explication: Vous avez essayé d'importer un fichier DMI ne contenant pas de métadonnées DMI.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez un autre fichier à importer.

Balise <balise(s)> trouvée alors que la balise <balise(s)> était attendue. Utilisez un fichier DMI valide.

Explication: Vous avez essayé d'importer un fichier DMI non valide.

Réponse de l'utilisateur : Importez un fichier DMI valide.

Messages d'intégration de contenu commercial

Erreur durant l'activation de la source de données.

Explication: Une erreur inconnue est survenue lors de l'activation de la source de données SAP.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez la source de données dans SAP.

Erreur lors de la connexion au programme d'écoute. Démarrez le programme d'écoute avant l'activation.

Explication: Vous n'avez peut-être pas démarré le workflow du programme d'écoute avant d'activer la source de données.

Réponse de l'utilisateur : Démarrez le workflow du programme d'écoute.

Erreur lors de l'extraction de la liste des sources de données activées.

Explication: Il peut y avoir un problème de communication avec SAP.

Réponse de l'utilisateur : Reconnectez-vous à SAP et recherchez les sources de données.

Erreur lors de l'obtention de la destination pour <système logique SAP>.

Explication: saprfc.ini ne contient pas d'entrée valide pour que le client PowerCenter se connecte à SAP.

Réponse de l'utilisateur : Ajoutez une entrée valide à saprfc.ini. Validez ensuite la destination pour le système logique SAP. Pour créer une entrée valide pour saprfc.ini, vous devez créer une connexion au système source. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion au système source, consultez [Informatica Knowledge Base article 20450](#).

Erreur lors de l'obtention des informations d'enregistrement. Avez-vous terminé l'enregistrement ?

Explication: Il n'y a pas de système logique dans SAP pour l'intégration de contenu commercial.

Réponse de l'utilisateur : Créez un système logique pour l'intégration de contenu commercial dans SAP.

Impossible d'ouvrir le fichier <nom de fichier> pour écriture.

Explication: Les autorisations du répertoire de fichiers de requête BCI sont définies en lecture seule.

Réponse de l'utilisateur : Désactivez les autorisations en lecture seule du répertoire de fichiers de requête BCI.

Fichier de requête introuvable. Le fichier de requête sera créé.

Explication: Vous avez tenté de revenir à un fichier de requête qui n'existe pas dans le répertoire spécifié.

Réponse de l'utilisateur : Changez le répertoire de l'emplacement du fichier de requête.
Créez un fichier de requête dans le répertoire actuellement spécifié.

Le système source ne contient aucun catalogue de hiérarchie.

Explication: Lors de la création d'un mappage de traitement, vous avez cliqué sur Envoyer la demande avant de sélectionner une source de données de hiérarchie dans l'assistant Générer le mappage pour BCI.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez une source de données de hiérarchie avant de cliquer sur Envoyer la demande pour envoyer la demande au système SAP.

L'enregistrement n'est pas terminé. Veuillez terminer l'enregistrement avant de continuer.

Explication: Il n'y a pas de système logique dans SAP pour l'intégration de contenu commercial.

Réponse de l'utilisateur : Créez un système logique pour l'intégration de contenu commercial dans SAP.

Messages PowerExchange pour SAP NetWeaver BI

Le concepteur ne peut pas importer les objets sélectionnés.

Explication: Une structure de transfert qui n'est pas une InfoSource a été sélectionnée dans la boîte de dialogue Importer des métadonnées SAP BW. Seules des InfoSources peuvent être importées.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez uniquement des InfoSources puis cliquez sur Ajouter à la liste d'importation.

Nom d'hôte <nom d'hôte> inconnu.

Explication: SAP BW Service ne peut se connecter ni à l'hôte spécifié dans le fichier saprfc.ini (comme entrée GWHOST), ni au système SAP NetWeaver BI. Cette erreur apparaît dans Interface du programme commune-Communications (TCP/IP) sur l'hôte local.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez l'entrée GWHOST dans le fichier saprfc.ini pour qu'elle pointe vers l'hôte sur lequel le système SAP NetWeaver BI est exécuté.

Le système SAP BW ne contient aucune InfoSource activée.

Explication: Le système SAP NetWeaver BI ne contient aucune InfoSource activée. Les InfoSources doivent être activées avant d'être importées dans PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur : Dans le système SAP NetWeaver BI, créez puis activez les InfoSources à importer dans PowerCenter.

Le concepteur n'est pas connecté au serveur SAP BW.

Explication: Dans la boîte de dialogue Métadonnées SAP BW, vous avez cliqué sur Ajouter à la liste d'importation avant qu'une connexion au système SAP NetWeaver BI n'ait été établie.

Réponse de l'utilisateur : Connectez-vous au système SAP NetWeaver BI en entrant les valeurs appropriées de connexion à SAP, puis cliquez sur Connecter. Sélectionnez les InfoSources à importer, puis cliquez sur Ajouter à la liste d'importation.

Échec d'ouverture de saprfc.ini : pas de fichier ou de répertoire de ce type.

Explication: Le concepteur, Integration Service ou SAP BW Service n'a pas pu localiser le fichier saprfc.ini. Soit le fichier n'existe pas, soit la variable d'environnement RFC_INI n'est pas correctement définie.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier saprfc.ini existe. Vérifiez également que la variable d'environnement RFC_INI est égale au chemin entier du fichier saprfc.ini. Vous devez arrêter et redémarrer le gestionnaire de service pour que les variables d'environnement prennent effet.

Partenaire non atteint (hôte <nom d'hôte>, service <numéro de service>).

Explication: SAP BW Service est dans l'incapacité de se connecter au système SAP NetWeaver BI indiqué comme GWSERV dans le fichier saprfc.ini. Cette erreur apparaît dans Interface du programme commune-Communications (TCP/IP) sur l'hôte local.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez l'entrée GWSERV dans le fichier saprfc.ini pour qu'elle pointe vers le serveur sur lequel le système SAP NetWeaver BI est exécuté.

Messages PowerExchange pour TIBCO

Au moins deux champs ont la même valeur de mappage <valeur de mappage>.

Explication: Vous voulez importer une définition source ou cible TIBCO à partir d'un objet XML. Cependant, le fichier XML est corrompu. Vous avez peut-être tenté de modifier le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur : Importez la définition source ou cible TIBCO à partir d'un nouvel objet XML.

L'attribut <attribut> est ignoré. Un autre attribut frère du même nom existe déjà.

Explication: Ceci est un message d'information. Vous vous êtes connecté à une instance TIB/de référentiel pour afficher les métadonnées afin d'importer une définition source ou cible TIBCO. Le concepteur PowerCenter a ignoré l'attribut spécifié provenant de l'instance TIB/de référentiel car il a trouvé un attribut identique dans l'instance TIB/de référentiel. Par exemple, la classe ADDRESS de l'instance TIB/de référentiel contenait deux attributs portant le nom STREET. Le concepteur PowerCenter n'affiche qu'un seul de ces attributs lorsque vous consultez la liste des attributs dans la boîte de dialogue Importer les métadonnées TIBCO.

Réponse de l'utilisateur : Aucune.

Échec de conversion de la source TIBCO <source> vers la cible TIBCO <cible> : <message d'erreur>.

Explication: Vous avez essayé de faire glisser la définition source TIBCO spécifiée vers le concepteur cible. La définition source peut contenir un sous-groupe et un champ provenant du sous-groupe comme colonnes dans la définition source. Cela n'est pas permis pour les définitions cibles.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez l'un des champs de la définition source avant de la faire glisser vers le concepteur cible.

Référentiel TIBCO corrompu. Impossible de récupérer les métadonnées.

Explication: Le TIB/référentiel est corrompu.

Réponse de l'utilisateur : Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.

Le champ <champ> a une valeur de mappage <valeur de mappage> non valide basée sur les métadonnées de la source/cible.

Explication: Vous vouliez importer une définition source ou cible TIBCO à partir d'un objet XML. Cependant, le fichier XML est corrompu. Vous avez peut-être tenté de modifier le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur : Importez la définition source ou cible TIBCO à partir d'un nouvel objet XML.

Pour les cibles TIBCO, un champ non en-tête ne peut coexister avec l'un de ses groupes parent directs/indirects dans l'arborescence de métadonnées TIBCO.

Explication: Lors de l'édition d'une définition cible TIBCO, vous vouliez ajouter un groupe depuis l'arborescence de métadonnées TIBCO comme colonne dans la définition cible. Vous vouliez également ajouter des champs du groupe comme colonnes dans la définition cible. Cela n'est pas autorisé.

Réponse de l'utilisateur : Si vous voulez ajouter un groupe à une définition cible, n'ajoutez aucun champ du groupe vers la définition cible.

Les bibliothèques associées à la récupération de métadonnées TIBCO SDK n'ont pas été installées correctement.

Explication: TIB/Adapter SDK n'est peut-être pas installé correctement.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que TIB/Adapter SDK est installé correctement.

Les métadonnées de la source/cible TIBCO sont corrompues.

Explication: Le référentiel PowerCenter contient peut-être des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Les métadonnées ne sont pas valides. La source/cible TIBCO non vide doit contenir un groupe de métadonnées.

Explication: Vous vouliez importer une définition source ou cible TIBCO à partir d'un objet XML. Cependant, le fichier XML est corrompu. Vous avez peut-être tenté de modifier le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur : Importez la définition source ou cible TIBCO à partir d'un nouvel objet XML.

Impossible de renommer le nœud. <message d'erreur>.

Explication: Vous avez tenté de renommer un groupe ou champ dans l'arborescence de métadonnées TIBCO. Cependant, une colonne dans la définition source ou cible contient déjà le groupe ou champ dans sa valeur de mappage. Par exemple, l'arborescence de métadonnées TIBCO contient le groupe GROUP1. GROUP1 contient un champ FIELD1. FIELD1 est déjà une colonne dans la définition source. Dans l'arborescence de données, vous voulez modifier le nom de GROUP1 en GROUP2. Comme FIELD1 est déjà une colonne dans la définition source, la modification n'est pas autorisée.

Réponse de l'utilisateur : Pour modifier le nom du champ ou groupe dans l'arborescence de métadonnées TIBCO, supprimez les colonnes de la définition source ou cible contenant le nom du groupe ou champ dans leur valeur de mappage. Vous pouvez ensuite modifier le groupe ou champ dans l'arborescence de métadonnées.

Impossible de retirer le nœud <nœud>. <message d'erreur>.

Explication: Vous avez tenté de supprimer un champ dans l'arborescence de métadonnées TIBCO. Cependant, ce champ est déjà une colonne dans la définition source ou cible. Vous ne pouvez pas supprimer le champ de l'arborescence de métadonnées TIBCO.

Réponse de l'utilisateur : Si vous souhaitez retirer le champ de l'arborescence de métadonnées TIBCO, retirez la colonne correspondante de la définition source ou cible. Puis retirez le champ de l'arborescence de métadonnées TIBCO.

Le champ d'en-tête de nom d'expéditeur n'est pas applicable à la cible.

Explication: Vous vouliez importer une définition de cible TIBCO à partir d'un objet XML. Cependant, le fichier XML est corrompu. Vous avez peut-être tenté de modifier le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur : Importez la définition de source ou de cible TIBCO à partir d'un nouvel objet XML.

Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de récupération des métadonnées depuis le référentiel TIBCO.

Explication: Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Le champ d'en-tête de séquence n'est pas applicable à la cible.

Explication: Vous vouliez importer une définition de cible TIBCO à partir d'un objet XML. Cependant, le fichier XML est corrompu. Vous avez peut-être tenté de modifier le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur : Importez la définition de source ou de cible TIBCO à partir d'un nouvel objet XML.

Messages PowerExchange pour webMethods

Échec de conversion de la source vers la cible.

Explication: Le concepteur n'a pas pu convertir la définition source en définition cible.
Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Le type du document <nom du type de document> contient un champ <nom de champ> qui a un type de données non pris en charge.

Explication: Vous avez essayé d'importer un type de document en tant que définition webMethods source ou cible. Cependant, le type du document contient un champ qui utilise un type de données non pris en charge. Le concepteur n'a donc pas pu importer la définition source ou cible.
Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que les types de documents que vous voulez importer comme définitions webMethods source ou cible contiennent des champs utilisant des types de données pris en charge par PowerCenter.

Le champ d'enveloppe <nom du champ> n'est pas valide ou utilise le type de données <type de données>, qui ne correspond pas aux données du champ.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition webMethods source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, le type de données pour un champ d'enveloppe n'est pas valide dans le fichier XML. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Le champ d'enveloppe n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.
Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Erreur provenant du courtier webMethods : <message d'erreur>.

Explication: Le concepteur a rencontré une erreur provenant du courtier webMethods.
Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Échec d'ajout d'un élément de menu.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

Échec de l'importation de source webMethods à partir du type de document <nom de type de document>.

Explication: Le concepteur n'a pas pu importer la définition source webMethods.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Échec de l'importation de cible webMethods à partir du type de document <nom de type de document>.

Explication: Le concepteur n'a pas pu importer la définition cible webMethods.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

L'importation a échoué. PowerCenter Connect pour webMethods n'a pas été installé correctement.

Explication: Le concepteur n'a pas pu importer la définition source ou cible, car PowerExchange pour webMethods n'est pas installé correctement.

Réponse de l'utilisateur : Réinstallez PowerExchange pour webMethods.

La valeur de l'attribut de mappage pour le champ <nom de champ> est vide.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition webMethods source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, la valeur de l'attribut de mappage pour un champ dans le fichier XML n'est pas valide. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

La valeur de l'attribut de mappage <valeur de mappage> pour le champ <nom de champ> existe déjà.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition webMethods source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, la valeur de l'attribut de mappage pour un champ est dupliquée. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Il doit y avoir exactement un groupe.

Explication: Vous vouliez importer un objet de référentiel qui représente une définition webMethods source ou cible à partir d'un fichier XML. Cependant, il y a plusieurs groupes dans le fichier XML. Le fichier XML a peut-être été modifié.

Réponse de l'utilisateur : Importez l'objet du référentiel à partir d'un nouveau fichier XML. Évitez de modifier le fichier XML avant l'importation.

Messages PowerExchange pour services Web

Un problème est survenu pendant la conversion de la demande SOAP (DOC vers RPC) : <détails de l'erreur>.

Explication: La demande SOAP pour une source de service Web contient des données non valides ou incomplètes.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez la demande SOAP dans la boîte de dialogue Éditer les tables.

L'enveloppe contient un élément autre que l'en-tête et le corps.

Explication: L'enveloppe de la demande SOAP contient un élément autre que l'en-tête et le corps.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web.

Requête SOAP non valide. Le corps ne peut pas comporter plusieurs opérations.

Explication: La requête SOAP contient une requête pour plusieurs opérations de service Web.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP tiers pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

Requête SOAP non valide. Soit le corps, soit l'en-tête, soit les deux sont manquants.

Explication: La requête SOAP contient des éléments que le serveur SOAP ne peut pas reconnaître.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP tiers pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

Requête SOAP non valide. L'élément <nom d'élément> n'existe pas.

Explication: Il manque un élément à la requête SOAP.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

Requête SOAP non valide. Échec de traitement sur <nom d'élément>.

Explication: La requête SOAP contient un élément non valide.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP tiers pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

Requête SOAP non valide. Opération introuvable.

Explication: La requête SOAP ne spécifie pas une opération de service Web.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

Requête SOAP non valide. Les paramètres de l'opération SOAP de la requête ne correspondent pas au fichier WSDL.

Explication: La requête SOAP contient des paramètres pour l'opération de service Web à importer que le fichier WSDL ne décrit pas.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

Requête SOAP non valide. La requête SOAP ne peut pas être vide.

Explication: La requête SOAP ne contient aucun élément.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez PowerExchange pour services Web pour réimporter l'opération de service Web puis exécutez à nouveau la session.
Utilisez un outil de développement SOAP pour générer une requête SOAP à partir du fichier WSDL. Vous pouvez remplacer la requête SOAP actuelle par celle que vous avez générée.

L'élément enfant <élément> est introuvable ou non valide.

Explication: Il manque un élément enfant à la requête SOAP ou celle-ci contient un élément enfant non valide.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération du service Web.

L'enveloppe est introuvable.

Explication: La requête SOAP ne contient pas d'élément enveloppe.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération du service Web.

L'espace de noms pour le préfixe <préfixe> est introuvable.

Explication: La requête SOAP contient un espace de noms non valide.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération du service Web.

L'opération sélectionnée contient plusieurs espaces de noms, ce qui n'est pas pris en charge. Veuillez sélectionner une autre opération.

Explication: Vous avez tenté d'importer une opération de service Web à partir d'un fichier WSDL qui spécifie un codage RPC et un espace de noms différents de l'espace de noms cible. Si le fichier WSDL spécifie un codage RPC, l'espace de noms que spécifie le corps SOAP doit correspondre à l'espace de noms cible.

Réponse de l'utilisateur : Choisissez une autre opération de service Web à importer.

La partie <partie> du message <message> est introuvable ou non valide.

Explication: La requête SOAP contient une partie non valide.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web.

Le préfixe de l'espace de noms <espace de noms> est introuvable.

Explication: La requête SOAP contient un préfixe non valide.

Réponse de l'utilisateur : Réimportez l'opération de service Web.

Messages PowerExchange pour WebSphere MQ

Liaison au port MsgId impossible.

Explication: Vous avez essayé de lier un port non MsgId à un port MsgId.

Réponse de l'utilisateur : Aucune. Vous ne pouvez pas lier un port non MsgId à un port MsgId.

Les connexions à une source MQ ne peuvent pas être modifiées.

Explication: Vous avez essayé de modifier les connexions entre la source WebSphere MQ et le qualificateur de source MQ.

Réponse de l'utilisateur : Aucune. Vous ne pouvez pas modifier les connexions entre la source WebSphere MQ et le qualificateur de source MQ.

Impossible de supprimer les liens d'une source MQ vers une transformation qualificateur de source MQ associée.

Explication: Vous avez essayé de supprimer le lien entre la définition source MQSeries et le qualificateur de source MQ. Cela n'est pas autorisé.

Réponse de l'utilisateur : Aucune.

Impossible de supprimer les liens d'une transformation qualificateur de source MQ pointant vers une transformation Qualificateur de source associée.

Explication: Vous avez essayé de supprimer le lien entre un qualificateur de source MQ et le qualificateur de source associé.

Réponse de l'utilisateur : Pour supprimer le lien, supprimez l'association entre le qualificateur de source MQ et le qualificateur de source associé dans la boîte de dialogue Modifier la transformation du qualificateur de source MQ.

Les sources VSAM, XML et MQ se connectent à une seule transformation Qualificateur de source.

Explication: Vous avez essayé de connecter une définition source MQSeries, VSAM ou XML à plusieurs transformations Qualificateur de source ou Normalisateur. Cela n'est pas autorisé.

Réponse de l'utilisateur :	Connectez une définition source MQSeries, VSAM ou XML à une seule transformation Qualificateur de source ou Normalisateur.
----------------------------	--

Messages XML

<Nom de colonne> ne peut être pivotée car il s'agit d'une colonne de clé.

Explication:	Vous avez essayé de faire pivoter une colonne désignée comme clé principale.
--------------	--

Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une autre colonne à pivoter. Vous ne pouvez pas faire pivoter une colonne désignée comme clé principale.
----------------------------	---

Impossible de modifier la cardinalité ! La cardinalité sélectionnée entraînera l'invalidité des groupes <noms des groupes>.

Explication:	Vous avez essayé de modifier la cardinalité d'un élément qui invalide le groupe.
--------------	--

Réponse de l'utilisateur :	Vous ne pouvez pas modifier la cardinalité d'un élément si cela viole la structure définie dans le schéma DTD ou XML associé.
----------------------------	---

Impossible de créer un groupe dénormalisé car l'élément/l'attribut XML <nom de la colonne> comporte une relation plusieurs à plusieurs avec l'élément/l'attribut XML <nom de la colonne>.

Explication:	Au moins deux éléments à occurrences multiples du groupe ont une relation plusieurs à plusieurs.
--------------	--

Réponse de l'utilisateur :	Vous ne pouvez pas placer plus d'un élément à occurrences multiples avec une relation plusieurs à plusieurs dans le même groupe. Les éléments à occurrences multiples d'un groupe dénormalisé doivent présenter une relation un à plusieurs.
----------------------------	--

L'élément/attribut <nom de l'élément ou de l'attribut> n'apparaît qu'une fois et ne peut être pivoté.

Explication:	Vous avez essayé de faire pivoter un élément qui n'apparaît qu'une seule fois.
--------------	--

Réponse de l'utilisateur :	Ceci est un avertissement. Il n'est pas nécessaire de faire pivoter une colonne qui n'apparaît qu'une seule fois. Vous pouvez continuer votre action si vous êtes sûr de vouloir faire pivoter la colonne.
----------------------------	--

Le groupe <groupe> ne peut être relié au groupe <groupe>. Les groupes reliés doivent se trouver sous la même branche d'arborescence XML.

Explication:	Vous avez essayé de relier une clé étrangère à la clé principale d'un groupe situé plus bas que le groupe actuel sur la chaîne parent.
--------------	--

Réponse de l'utilisateur :	Établissez un lien avec une autre clé principale. Vous ne pouvez relier une clé étrangère qu'à la clé principale d'un groupe situé plus haut que le groupe actuel sur la chaîne parent.
----------------------------	---

Une clé <nom de la colonne> existe déjà à ce niveau. <nom de colonne> a une correspondance un à un avec <nom de colonne>.

Explication:	Vous avez essayé d'ajouter une clé à un niveau hiérarchique en ayant déjà une.
--------------	--

Réponse de l'utilisateur :	Un niveau hiérarchique ne peut pas avoir plusieurs clés.
----------------------------	--

Seuls les éléments feuille peuvent être pivotés. <nom de la colonne> fait référence à un élément non-feuille <nom d'élément> et ne peut être pivotée.

Explication: Vous avez essayé de pivoter une colonne qui pointe vers un élément non-feuille.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez une autre colonne à pivoter. Vous ne pouvez pivoter que les attributs et les éléments feuille.

Un seul port de référence peut référencer un port d'intercommunication dans une transformation Générateur XML.

Explication: Plusieurs ports de référence référencent le même port d'intercommunication.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez les ports de référence dupliqués.

Un port de référence peut être créé uniquement dans le groupe racine XML.

Explication: Un groupe non-racine d'une transformation Générateur XML contient un port de référence.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez le port de référence non valide.

La source : <source> ne fait pas partie de l'ordre de jointure de source.

Explication: Le concepteur ne reconnaît pas les sources de l'ordre de jointure de source.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que toutes les sources de l'écrasement d'ordre de jointure sont valides dans le qualificateur de source d'application.

Si vous avez entré un écrasement d'ordre de jointure et un écrasement de condition de jointure, vérifiez que vous avez placé un point-virgule entre l'écrasement d'ordre et l'écrasement de condition.

Le fichier XML comporte moins d'éléments que la valeur de pivot spécifiée. L'élément <nom d'élément> n'apparaît que <nombre> fois dans le fichier XML.

Explication: La valeur de pivot que vous avez définie est supérieure au nombre d'apparitions de l'élément dans le fichier XML à partir duquel vous importez.

Réponse de l'utilisateur : Ceci est un avertissement. Vous pouvez poursuivre l'action si vous savez que la valeur de pivot correspondra au nombre d'apparitions de l'élément dans le fichier XML source lorsque vous exécuterez la session.

Les métadonnées XML ne sont pas valides.

Explication: La définition XML contient des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : La définition XML est inutilisable. Vous devez la recréer.

Vous ne pouvez pas avoir une colonne pivotée et une colonne non pivotée faisant référence au même élément. La colonne <nom de la colonne> est pivotée alors que la colonne <nom de la colonne> ne l'est pas.

Explication: Vous avez une colonne pivotée et une colonne ne l'étant pas dans un groupe pointant vers le même élément.

Réponse de l'utilisateur : Ceci est un avertissement. Il peut survenir si vous faites pivoter le même élément dans plusieurs colonnes d'un groupe. Vous pouvez continuer votre action si vous êtes sûr de vouloir faire pivoter la colonne.

CHAPITRE 2

Messages Informatica Administrator

- [Messages Informatica Administrator, 42](#)

Messages Informatica Administrator

Corrigez les erreurs de validation dans <nom du champ> et recommencez la mise à jour. <message d'erreur>.

Explication:	Une erreur de validation se produit lorsque les données ne peuvent pas être validées pour une certaine raison. Par exemple, si vous saisissez du texte dans un champ qui requiert un nombre entier, les données ne peuvent être validées car elle sont d'un type erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Par exemple, si la description de l'erreur indique qu'une valeur entière est nécessaire dans le champ, entrez un nombre entier au lieu de texte. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Le service de domaine n'a pas pu désactiver le processus en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.

Explication:	Le gestionnaire de service a rencontré un problème lors de la désactivation du processus de service. Le processus de service était peut-être en cours de démarrage lorsque vous avez tenté de l'activer.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Le service de domaine n'a pas pu désactiver le service en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.

Explication:	Le gestionnaire de service a rencontré un problème lors de la désactivation du service. Le service a peut-être déjà été désactivé, ou peut-être était-il en cours de démarrage.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Par exemple, si le service était en cours d'activation lorsque vous avez tenté de le désactiver, attendez qu'il soit activé pour tenter de le désactiver. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Le service de domaine n'a pas pu activer le processus en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service a rencontré un problème lors de l'activation du processus de service. Le processus de service était peut-être en cours d'arrêt lorsque vous avez tenté de l'activer, ou le nœud sur lequel est exécuté le processus de service n'est peut-être pas disponible.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Le service de domaine n'a pas pu activer le service en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu activer le service lorsque vous avez cliqué sur le bouton Activer. Cette erreur peut survenir, par exemple, si le service était en cours d'arrêt lorsque vous avez tenté de l'activer.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Par exemple, si l'opération d'arrêt n'était pas terminée lorsque vous avez tenté d'activer le service, attendez qu'il soit complètement arrêté avant de cliquer sur le bouton Activer. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Entrez un emplacement valide pour la configuration partagée sur le nœud <nom du nœud>.

Explication: Aucun emplacement n'a été indiqué pour le fichier de configuration partagée.

Réponse de l'utilisateur : Indiquez un emplacement de stockage pour le fichier de configuration partagée.

Échec de création d'une connexion vers la base de données spécifiée : motif <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu démarrer Metadata Manager Service car il n'a pas pu se connecter à la base de données du référentiel.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez l'erreur et redémarrez le service.

L'erreur suivante est survenue lors de la tentative de suppression du nœud. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu supprimer le nœud du domaine. Un problème est peut-être survenu lorsque le gestionnaire de service a tenté d'abandonner les processus exécutés sur le nœud. Le gestionnaire de service a peut-être rencontré un problème en arrêtant le nœud. De même, un problème est peut-être survenu lorsque le gestionnaire de service a tenté de supprimer le nœud du fichier domainmeta.xml.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

L'erreur suivante est survenue lors de la tentative de suppression du service. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu supprimer le service.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

L'erreur suivante est survenue lors de la tentative d'arrêt du nœud. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu arrêter le nœud.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

L'erreur suivante est survenue pendant l'activation de ce service. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu activer le service lorsque vous avez tenté de le créer. Cette erreur peut survenir, par exemple, si le nœud spécifié pour exécuter le service est indisponible.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Par exemple, si la description de l'erreur indique que le nœud est indisponible, redémarrez le nœud ou configurez le service pour qu'il s'exécute sur un autre nœud. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Cette clé a déjà été utilisée pour mettre à jour la licence. Veuillez utiliser une autre clé pour la mise à jour.

Explication: Une même clé ne peut pas être utilisée plusieurs fois pour mettre à jour une licence.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que vous utilisez la bonne clé pour mettre à jour la licence.

Impossible de déterminer l'emplacement des fichiers de configuration partagée pour certains des nœuds. Vérifiez que tous les nœuds sont en cours d'exécution.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu déterminer l'emplacement des fichiers de configuration partagée. Ce problème peut survenir si un nœud n'est pas exécuté ou si la connexion au nœud échoue.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que tous les nœuds du domaine sont en cours d'exécution.

Impossible d'exporter les journaux de la requête spécifiée en raison de l'erreur suivante. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu exporter les journaux d'une requête.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Impossible d'extraire les journaux de la requête spécifiée en raison de l'erreur suivante. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu extraire les journaux d'une requête.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Impossible de purger les journaux de la requête spécifiée en raison de l'erreur suivante. Erreur : <message d'erreur>.

Explication: Le gestionnaire de service n'a pas pu purger les journaux d'une requête.

Réponse de l'utilisateur : Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.

Plusieurs groupes sont mappés au groupe <nom>. Un seul groupe peut être fusionné avec un groupe du domaine. Corrigez le groupe <nom> et réessayez.

Explication: Lorsque vous mettez à niveau des groupes du référentiel, vous essayez de mapper plusieurs groupes du domaine sélectionné à un seul groupe du domaine PowerCenter®. Par exemple, vous ne pouvez pas mapper les groupes « Ventes » et « ventes » du domaine sélectionné au groupe « Ventes » du domaine PowerCenter. Les noms des groupes du domaine PowerCenter ne sont pas sensibles à la casse.

Réponse de l'utilisateur : Renommez le groupe dans le domaine sélectionné ou fusionnez l'un des groupes du domaine sélectionné à un autre groupe du domaine PowerCenter.

Plusieurs utilisateurs sont mappés à l'utilisateur <nom>. Un seul utilisateur peut être fusionné avec un utilisateur du domaine. Corrigez l'utilisateur <nom> et réessayez.

Explication: Lorsque vous mettez à niveau des utilisateurs du référentiel, vous essayez de mapper plusieurs utilisateurs du domaine sélectionné à un seul utilisateur du domaine PowerCenter. Par exemple, vous ne pouvez pas mapper les utilisateurs « RSmith » et « rsmith » du domaine sélectionné à l'utilisateur « RSmith » du domaine PowerCenter. Les noms d'utilisateurs du domaine PowerCenter ne sont pas sensibles à la casse.

Réponse de l'utilisateur : Renommez l'utilisateur dans le domaine sélectionné ou fusionnez l'un des utilisateurs du domaine sélectionné à un autre utilisateur du domaine PowerCenter.

Aucun des nœuds sélectionnés n'est en cours d'exécution. Sélectionnez au moins un nœud pouvant être connecté pour exécuter le service de passerelle.

Explication: Les nœuds que vous avez désignés comme nœuds de passerelle sont arrêtés.

Réponse de l'utilisateur : Démarrez l'un des nœuds de passerelle désignés. Sinon, configurez un nœud exécuté pour qu'il serve de passerelle.

Vous ne pouvez pas supprimer le nœud <nom du nœud> car il s'agit de la seule passerelle du domaine.

Explication: Tous les domaines nécessitent au moins un nœud de passerelle. Vous ne pouvez pas supprimer un nœud de passerelle s'il s'agit de la seule passerelle du domaine.

Réponse de l'utilisateur : Si vous disposez de l'option de haute disponibilité, créez un autre nœud de passerelle pour le domaine avant de supprimer cette passerelle.

CHAPITRE 3

Codes de message A

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages ADV, 46](#)
- [Messages ALERT, 46](#)
- [Messages ATHR, 47](#)
- [Messages AUTH, 50](#)
- [Messages AUTHEN, 54](#)

Messages ADV

ADV_13226	Impossible d'ouvrir la dll suivante : <nom de la bibliothèque de liens dynamiques>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à charger une bibliothèque de transformation personnalisée externe dépendant d'autres bibliothèques.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Messages ALERT

ALERT_10000	Les métadonnées des alertes sont introuvables dans la base de données de configuration du domaine.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Restaurer la base de données de configuration du domaine avec le dernier fichier de sauvegarde. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde, sauvegardez la base de données de configuration du domaine corrompue vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
ALERT_10001	Le service des alertes n'a pas encore été activé.
Explication:	Le domaine n'a pas activé les alertes.

Réponse de l'utilisateur :	Attendez que la passerelle maître soit initialisée pour envoyer une autre demande.
ALERT_10002	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'est pas défini dans le domaine.
Explication:	L'utilisateur spécifié est introuvable dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur spécifié est valide.
ALERT_10003	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'est pas abonné aux alertes.
Explication:	L'utilisateur spécifié pour le désabonnement aux alertes n'est pas abonné.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur s'est peut-être désabonné précédemment. Vérifiez si l'utilisateur en cours de désabonnement ne reçoit plus les alertes.
ALERT_10004	Impossible d'envoyer l'alerte de type <type d'alerte> pour l'objet <nom d'objet> avec le message d'alerte <message d'alerte>, avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Impossible d'envoyer l'alerte référencée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la connectivité SMTP et les informations d'adresse e-mail de l'utilisateur sont correctes dans le domaine.
ALERT_10010	Impossible de supprimer l'utilisateur <nom d'utilisateur> du service des alertes.
Explication:	Impossible de supprimer l'utilisateur des alertes.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nœud de passerelle maître est en cours d'exécution sur le domaine.

Messages ATHR

ATHR_10000	Le gestionnaire de service n'est pas encore initialisé.
Explication:	Le conteneur du servlet Tomcat n'a pas initialisé le gestionnaire de service.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service est toujours en cours d'initialisation. Si le gestionnaire de service n'est pas initialisé dans les cinq minutes, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10003	Le gestionnaire de service est désactivé et ne peut pas accepter de demandes d'autorisation.
Explication:	Le gestionnaire de service sur la passerelle maître a rencontré un problème et s'est désactivé.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez qu'un nouveau nœud de passerelle maître soit choisi. Le nouveau nœud de passerelle maître activera son gestionnaire de service. Si le nouveau nœud de passerelle maître ne se présente pas automatiquement, redémarrez ce nœud manuellement.
ATHR_10006	Une demande qui ne disposait pas d'un paramètre requis a été reçue.
Explication:	Une demande qui ne disposait pas d'un paramètre requis a été reçue.

Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10007	Une demande a été reçue avec un paramètre erroné <type d'objet actuel> (attendu : <type d'objet attendu>).
Explication:	Une demande a été reçue avec un type de paramètre erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10010	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à trouver <type d'objet> <nom d'objet>.
Explication:	Une demande a été reçue pour autoriser l'accès à un objet impossible à localiser.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10011	Le gestionnaire de service requiert <nombre de paramètres attendu> dans le message, mais n'a reçu que <nombre de paramètres actuel> paramètres.
Explication:	Une demande a été reçue avec un nombre de paramètres erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10012	Le gestionnaire de service a refusé l'accès à <type d'objet> <nom d'objet>.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'accéder à un objet sans avoir les autorisations appropriées.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur ne peut accéder qu'aux objets pour lesquels il dispose d'une autorisation.
ATHR_10013	Le gestionnaire de service ne peut pas traiter le type d'objet de l'autorisation d'accès <type d'objet>.
Explication:	Une demande a été reçue pour un type d'objet inconnu.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10014	Le gestionnaire de service pour le domaine <ce domaine> a reçu une demande d'autorisation pour un autre domaine <autre domaine>.
Explication:	Ce domaine a reçu une demande d'autorisation d'un objet sur un autre domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10015	Le gestionnaire de service a reçu une demande externe pour exécuter une opération interne par <source du justificatif d'identité utilisé>.
Explication:	Une demande interne a été reçue d'un expéditeur non autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le domaine est protégé contre les utilisateurs non autorisés.
ATHR_10017	Le gestionnaire de service a reçu une demande d'autorisation qui ne contenait pas de justificatif d'identité.
Explication:	Une demande ne contenant pas de justificatif d'identité a été reçue.

Réponse de l'utilisateur :	Reconnectez-vous ou attendez que les élections principales soient terminées.
ATHR_10018	Le gestionnaire de service ne peut pas traiter le type d'activité <type d'activité> d'autorisation.
Explication:	Une demande a été reçue pour un type d'activité inconnu.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10019	Le gestionnaire de service a refusé une autorisation d'accès à l'utilisateur en lecture seule <nom d'utilisateur> qui tentait de modifier <type d'objet> <nom d'objet>.
Explication:	Un utilisateur a essayé de modifier un objet sans avoir les autorisations appropriées.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur peut lire les objets pour lesquels il dispose d'une autorisation.
ATHR_10021	Le gestionnaire de service a refusé une autorisation d'accès à l'utilisateur en lecture seule <nom d'utilisateur> qui tentait d'accéder à <type d'objet> <nom d'objet>.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'accéder à un objet en dehors des journaux du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux objets en rapport avec le référentiel auquel ils sont connectés.
ATHR_10022	Le gestionnaire de service a refusé une autorisation d'accès à l'utilisateur <nom d'utilisateur>, car le service/dossier est spécifié de façon incorrecte : <service et dossier>.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'accéder à un service et un dossier spécifiés de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10023	Le gestionnaire de service a refusé une autorisation d'accès à l'utilisateur <nom d'utilisateur>, car le service <nom de service> est introuvable.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'accéder à un service non référencé dans ce domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'aucune modification n'a été apportée aux services de ce domaine.
ATHR_10024	Le gestionnaire de service a refusé une autorisation d'accès à l'utilisateur <nom d'utilisateur>, car la demande concernait un type de service incorrect <type de service>.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'accéder à un type de service non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
ATHR_10025	Le gestionnaire de service a refusé une autorisation d'accès à l'utilisateur <nom d'utilisateur>, car la demande concernait un autre domaine <nom de domaine>.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'accéder à un autre domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

ATHR_10026	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'a pas l'autorisation d'accéder à un autre utilisateur du domaine.
Explication:	Un utilisateur essayant d'accéder à un autre utilisateur n'a pas l'autorisation adéquate.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur doit demander à l'administrateur du domaine de réaliser la demande désirée.

Messages AUTH

AUTH_10000	Le gestionnaire de service n'a pas pu activer l'authentification car l'état d'authentification n'est pas valide.
Explication:	Le disque partagé sur le réseau stockant les données de configuration du domaine est inaccessible.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez l'accès au disque partagé stockant la base de données de configuration du domaine.
Explication:	La configuration de nœud n'est pas synchronisée avec la configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Arrêtez cette passerelle pour forcer une élection de passerelle maître. Si le problème est résolu, corrigez la configuration de nœud avec <i>infacmd</i> .
Explication:	La configuration de l'authentification comporte des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
AUTH_10001	Le gestionnaire de service n'est pas encore initialisé.
Explication:	Le conteneur du servlet Tomcat n'a pas initialisé le gestionnaire de service.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service est toujours en cours d'initialisation. Si le gestionnaire de service n'est pas initialisé dans les cinq minutes, contactez le support client international Informatica.
AUTH_10005	Le gestionnaire de service est désactivé et ne peut pas accepter de demandes d'authentification.
Explication:	Le gestionnaire de service sur le nœud de passerelle maître a rencontré un problème et s'est désactivé.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez qu'un nouveau nœud de passerelle maître soit choisi. Le nouveau nœud de passerelle maître activera son gestionnaire de service. Si le nouveau nœud de passerelle maître ne se présente pas automatiquement, redémarrez ce nœud manuellement.
AUTH_10007	Impossible d'ajouter l'utilisateur car <nom d'utilisateur> existe déjà.
Explication:	Impossible de créer un utilisateur avec le même nom qu'un utilisateur existant.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un autre nom d'utilisateur pour créer un utilisateur.

AUTH_10009	Impossible de supprimer l'utilisateur Administrateur.
Explication:	L'utilisateur Administrateur ne peut être supprimé. Cette opération n'est pas permise.
Réponse de l'utilisateur :	N'essayez pas de supprimer l'utilisateur Administrateur.
AUTH_10010	Impossible de crypter le justificatif d'identité car les caractères du nom d'utilisateur, du mot de passe ou du nom de domaine ne sont pas compatibles avec UTF-16LE.
Explication:	Le nom d'utilisateur, le mot de passe ou le nom de domaine contient des caractères non compatibles avec UTF-16LE.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine sont compatibles avec UTF-16LE.
AUTH_10011	Impossible d'activer l'authentification.
Explication:	Le disque partagé sur le réseau stockant la base de données de configuration du domaine est inaccessible.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez l'accès au disque partagé stockant les données de configuration du domaine.
Explication:	La configuration de nœud n'est pas synchronisée avec la configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Arrêtez cette passerelle pour forcer une élection de passerelle maître. Si le problème est résolu, corrigez la configuration de nœud avec <i>infacmd</i> .
Explication:	Les données d'authentification sont manquantes ou non valides dans la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
AUTH_10014	Les données d'authentification ne sont pas valides car elles ne contiennent aucun utilisateur.
Explication:	Les données d'authentification ne sont pas valides dans la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
AUTH_10015	Une demande pour l'opération <nom d'opération> nécessitait une entrée qui n'a pas été fournie.
Explication:	L'entrée requise par l'opération n'a pas été fournie.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
AUTH_10016	Une demande ne peut être réalisée car l'utilisateur <nom d'utilisateur> est introuvable.
Explication:	Une mise à jour des données utilisateur a été tentée, mais le gestionnaire de service n'a pas réussi à authentifier l'utilisateur spécifié dans la demande.

Réponse de l'utilisateur :	Si l'erreur s'affiche à cause d'une demande utilisateur, soumettez à nouveau la demande avec un nom d'utilisateur valide. Vous devrez peut-être recréer l'utilisateur.
AUTH_10018	Une demande pour l'opération <nom d'opération> attendait une entrée de type <type d'entrée attendu>, mais a reçu <type d'entrée actuel>.
Explication:	L'authentification n'a pas reçu l'entrée requise.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
AUTH_10019	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas reconnu par le système.
Explication:	La combinaison nom d'utilisateur/mot de passe n'est pas valide. L'utilisateur n'a pas pu être authentifié.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour vous connecter.
AUTH_10022	Le nœud <nom du nœud> n'est pas défini dans le domaine.
Explication:	Le nœud n'est pas défini dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la configuration de nœud ou ajoutez un nœud au domaine.
AUTH_10023	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe administrateur est introuvable dans la configuration du domaine.
Explication:	Les données d'authentification ne sont pas valides dans la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
AUTH_10024	La demande de message a échoué car le message contenait des justificatifs d'identité non valides et non reconnus par le système.
Explication:	La demande de message contenait des justificatifs d'identité non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Si l'erreur s'affiche suite à une demande utilisateur, l'utilisateur doit se reconnecter et soumettre à nouveau la demande pour obtenir un justificatif d'identité valide. Sinon, contactez le support client international Informatica.
AUTH_10026	Le thread a été interrompu pendant l'association du nœud <nom du nœud> au domaine.
Explication:	Un problème est survenu avec les threads pendant l'association d'un nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Réessayez. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
AUTH_10027	L'utilisateur <nom d'utilisateur> associé au nœud <nom du nœud> est introuvable dans le domaine.
Explication:	L'utilisateur spécifié dans le nœud est introuvable dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez l'utilisateur au domaine ou redéfinissez le nœud avec un utilisateur.

AUTH_10028	Le mot de passe associé au nœud <nom du nœud> n'est pas valide.
Explication:	Le mot de passe fourni avec le nœud ne correspond pas à celui de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud avec le mot de passe correct.
AUTH_10029	Le nœud <nom du nœud> n'est pas associé dans le domaine.
Explication:	Le nœud n'est pas associé.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud.
AUTH_10030	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'est pas associé au nœud <nom du nœud>.
Explication:	L'utilisateur indiqué dans la configuration de nœud ne correspond pas à la celui indiqué dans la configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'utilisateur dans le nœud de domaine ou redéfinissez le nœud avec le même utilisateur que celui du nœud de domaine.
AUTH_10031	Le nom d'hôte pour le nœud <nom du nœud> est incohérent entre la configuration du nœud et celle du domaine.
Explication:	La configuration du nœud est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud.
Explication:	Le nœud est défini deux fois.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un nœud avec un nom différent.
AUTH_10032	Le numéro de port pour le nœud <nom du nœud> est incohérent entre la configuration du nœud et celle du domaine.
Explication:	La configuration du nœud est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud.
Explication:	Le nœud est défini deux fois.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un nœud avec un nom différent.
AUTH_10033	Le paramètre de passerelle pour le nœud <nom du nœud> est incohérent entre la configuration de nœud et celle du domaine.
Explication:	Configurez un nœud de passerelle dans les propriétés du domaine et dans celles du nœud. Le nœud est configuré comme nœud de passerelle à un emplacement et comme nœud de travail à un autre emplacement.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour les propriétés du domaine ou du nœud afin qu'il soit configuré comme nœud de passerelle ou de travail aux deux emplacements.
AUTH_10036	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'a pas d'autorisation sur des objets du domaine.
Explication:	L'utilisateur essayant de se connecter ne dispose d'aucune autorisation dans le domaine.

Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur doit demander à l'administrateur du domaine d'ajouter des autorisations pour l'utilisateur ou de supprimer l'utilisateur.
AUTH_10037	Le domaine <nom de domaine> pour Repository Service <nom de Repository Service> n'est pas lié dans ce domaine.
Explication:	L'utilisateur essaie de se connecter via ce domaine pour un service non utilisé dans ce domaine.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur doit se connecter directement au domaine de Repository Service ou définir le lien.
AUTH_10038	Le Repository Service <nom de Repository Service> n'est pas défini ou référencé dans ce domaine.
Explication:	Le service demandé est inconnu dans ce domaine.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur doit sélectionner un Repository Service connu par ce domaine.
AUTH_10039	Le Repository Service <nom de Repository Service> est défini dans plusieurs domaines connus <liste des domaines>.
Explication:	Des Repository Services avec le même nom existent dans plusieurs domaines.
Réponse de l'utilisateur :	L'utilisateur doit également spécifier le domaine demandé.

Messages AUTHEN

AUTHEN_10001	Le gestionnaire de service n'a pas pu authentifier l'utilisateur <nom d'utilisateur> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité>. L'utilisateur est désactivé.
Explication:	Un utilisateur désactivé a essayé de se connecter.
Réponse de l'utilisateur :	Activez le compte utilisateur.
AUTHEN_10002	Le gestionnaire de service n'a pas pu authentifier l'utilisateur LDAP <nom d'utilisateur> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité>. Le serveur LDAP n'a pas réussi à authentifier l'utilisateur avec l'erreur <message d'erreur LDAP>.
Explication:	Le serveur LDAP n'a pas pu authentifier l'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur provenant du serveur LDAP.

CHAPITRE 4

Codes de message B

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages BAPI, 55](#)
- [Messages BR, 58](#)
- [Messages BTree, 60](#)
- [Messages BW, 62](#)

Messages BAPI

BAPI_99101	Un ou plusieurs paramètres de connexion sont manquants.
Explication:	La connexion d'application RFC/BAPI ne contient pas de valeurs pour un ou plusieurs paramètres requis.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez des valeurs valides pour tous les paramètres de connexion d'application requis.
BAPI_99102	Aucun des paramètres de la fonction <nom de fonction> n'a été sélectionné comme structure STATUS RETURN.
Explication:	Aucun paramètre de la fonction spécifiée n'est sélectionné comme statut de structure RETURN dans la transformation BAPI/RFC.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une structure RETURN pour les paramètres d'exportation de table.
BAPI_99103	Le paramètre RETURN de fonction est spécifié. Cependant, seulement <nombre> valeurs requises sur <nombre> ont été trouvées lors de l'analyse de la chaîne de valeur de propriété.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à trouver des valeurs de renvoi valides pour le paramètre de renvoi de fonction lors de l'analyse de la chaîne de valeur de propriété.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez des valeurs de renvoi valides dans le paramètre de renvoi de fonction.
BAPI_99105	Le champ STATUS ou TEXT du paramètre RETURN doit comporter des données CHAR ou NUMC de type ABAP.
Explication:	Le type de données ABAP dans le champ de statut ou de texte du paramètre RETURN de la transformation BAPI/RFC n'est pas CHAR ou NUMC.

Réponse de l'utilisateur :	Définissez le type de données ABAP sur CHAR ou NUMC dans le champ de statut ou de texte pour le paramètre RETURN de la transformation BAPI/RFC.
BAPI_99106	Champ STATUS [{0}] introuvable dans la structure RETURN.
Explication:	Le champ de statut de la structure RETURN ne contient pas de valeur valide dans la transformation BAPI/RFC.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur valide dans le champ de statut de la structure RETURN de la transformation BAPI/RFC.
BAPI_99107	Champ TEXT [{0}] introuvable dans la structure RETURN.
Explication:	Le champ de texte de la structure de renvoi ne contient pas de valeur valide dans la transformation BAPI/RFC.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur valide dans le champ de texte de la structure de renvoi de la transformation BAPI/RFC.
BAPI_99109	Impossible de lire la table interne pour le paramètre de table de fonction.
Explication:	Une transformation BAPI/RFC a été importée depuis un autre référentiel ou dossier qui a été modifié avant l'importation. Integration Service ne peut donc pas lire la table interne pour le paramètre de table de fonction.
Réponse de l'utilisateur :	Réexportez et réimportez la transformation BAPI/RFC.
BAPI_99113	L'exception <exception> a été produite par l'appel de la fonction RFC avec IntegrationID <integration_ID>.
Explication:	L'appel de RFC vers le système SAP depuis le serveur d'application SAP a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez des données d'entrée valides pour le système SAP. Vérifiez que le serveur d'application SAP est en cours d'exécution.
BAPI_99116	Integration Service n'a pas pu créer une table interne SAP pour le paramètre de table de fonction [{0}].
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer une table interne SAP. Le nœud sur lequel est exécuté le processus Integration Service peut être à court de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la machine sur laquelle le nœud se trouve dispose de suffisamment de mémoire.
BAPI_99118	Integration Service n'a pas pu trouver le champ [{0}] dans la structure RETURN.
Explication:	Le champ de statut de la structure RETURN ne contient pas de valeur valide dans la transformation BAPI/RFC.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur valide dans le champ de statut de la structure RETURN de la transformation BAPI/RFC.
BAPI_99129	Échec de l'appel commit vers SAP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu réaliser un appel de fonction commit vers SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur du journal de session.

BAPI_99133**Integration Service n'a pas pu se connecter à SAP.**

Explication: Les informations de connexion dans la connexion d'application BAPI/RFC ne sont pas valides.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez les paramètres de connexion.

Explication: Une erreur système SAP s'est produite.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

BAPI_99135**Un dépassement de capacité s'est produit lorsque Integration Service a appliqué la valeur par défaut <valeur> au paramètre de fonction <nom du paramètre de fonction> pour l'identifiant d'intégration <numéro d'ID>.**

Explication: Integration Service n'a pas pu copier les valeurs par défaut du paramètre. La valeur du paramètre n'est pas conforme aux métadonnées du paramètre. Par exemple, elle peut ne pas avoir la bonne longueur, échelle ou précision.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur est conforme aux métadonnées du paramètre.

BAPI_99136**Dépassement de capacité <données> au port <numéro de port> pour l'identifiant d'intégration <numéro d'ID>.**

Explication: Integration Service n'a pas pu copier les données entrées pour le paramètre. La valeur du paramètre n'est pas conforme aux métadonnées du paramètre. Par exemple, elle peut ne pas avoir la bonne longueur, échelle ou précision.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur est conforme aux métadonnées du paramètre.

BAPI_99137**Un dépassement de capacité s'est produit lorsque Integration Service a appliqué la valeur par défaut <valeur> au champ <nom de champ> pour la clé héritée <valeur de clé héritée>.**

Explication: Integration Service n'a pas pu copier les valeurs par défaut du champ. La valeur du champ n'est pas conforme aux métadonnées du champ. Par exemple, elle peut ne pas avoir la bonne longueur, échelle ou précision.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que la valeur du champ est conforme aux métadonnées de ce dernier.

BAPI_99138**Erreur de conversion de données pour le port <numéro de port> avec les données <données>.**

Explication: Le système SAP a pu envoyer des données dont la précision ou l'échelle n'est pas conforme aux métadonnées du paramètre.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que les types de données de la transformation sont compatibles avec les types de données SAP. Sinon, augmentez la précision ou l'échelle du port.

Explication: Les données contiennent des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

BAPI_99139	Erreur de conversion de données pour le port <numéro de port>.
Explication:	Le système SAP a pu envoyer des données dont la précision ou l'échelle n'est pas conforme aux métadonnées du paramètre.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les types de données de la transformation sont compatibles avec les types de données SAP. Sinon, augmentez la précision ou l'échelle du port.
Explication:	Les données contiennent des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
BAPI_99140	Integration Service n'a pas réussi à récupérer les métadonnées pour le paramètre <nom de paramètre> de la fonction RFC <nom de fonction> depuis SAP.
Explication:	Le système SAP ne contient peut-être pas les métadonnées du paramètre spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les paramètres de connexion dans la connexion d'application RFC/BAPI. Sinon, vérifiez que Integration Service et les systèmes SAP sont en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

Messages BR

BR_16001	Erreur lors de la connexion à la base de données.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
BR_16002	ERREUR : échec de l'initialisation.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à initialiser le lecteur.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session. Si aucun autre message n'apparaît, contactez le support client international Informatica.
BR_16004	ERREUR : échec de la préparation.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à préparer la requête SQL pour la transformation Qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Validez le mappage dans le concepteur.
Explication:	Vous avez mis fin à la session pendant le processus du lecteur, ou Integration Service a mis fin au processus du lecteur en raison d'erreurs internes.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.

BR_16009

Exécution du lecteur interrompue.

Explication:

Vous avez mis fin à la session pendant le processus du lecteur, ou Integration Service a mis fin au processus du lecteur en raison d'erreurs internes.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.

BR_16034

ERREUR : échec de l'extraction.

Explication:

Une erreur s'est produite pendant l'extraction des informations depuis la base de données source relationnelle.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez les erreurs de base de données supplémentaires dans le journal de session. Si aucun journal n'existe, contactez le support client international Informatica.

BR_16036

Erreur lors de la recherche de la fonction d'initialisation du lecteur dans la librairie chargée dynamiquement.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

BR_16037

Erreur lors de l'initialisation du pilote.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

BR_16038

Échec du contrôle d'intégrité : <message d'erreur>. Échec d'initialisation du lecteur.

Explication:

Le mappage n'est peut-être pas valide.

Réponse de
l'utilisateur :

Validez le mappage dans le concepteur et réexécutez la session. Si la session échoue, contactez le support client international Informatica.

BR_16045

Exécution du lecteur en cours d'interruption. Seuil d'erreurs <nombre maximal d'erreurs> atteint durant la lecture des données depuis <nom du fichier>.

Explication:

Integration Service a atteint le seuil d'erreurs pendant la lecture des données depuis un fichier source.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez l'erreur précédente dans le journal de session.

BR_16046

La requête définie par l'utilisateur <nom de requête> présente des références à des paramètres de mappage ou une variable qui ne peuvent pas être résolus correctement.

Explication:

Integration Service a rencontré une erreur pendant le développement des paramètres et variables référencés dans la requête spécifiée.

Réponse de
l'utilisateur :

Assurez-vous de déclarer les paramètres et les variables dans la requête spécifiée et d'avoir des valeurs de départ valides.

BR_16047	La condition de jointure et/ou condition de filtre source définie par l'utilisateur <nom de la condition> présente des références à des paramètres de mappage ou une variable qui ne peuvent pas être résolues correctement.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur pendant le développement des paramètres et variables dans la condition de jointure ou de filtre spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous de déclarer les paramètres et les variables dans la condition de jointure ou de filtre spécifiée et d'avoir des valeurs de départ valides.
BR_16048	La condition de filtre source définie par l'utilisateur <nom de la condition> présente des références à des paramètres de mappage ou variables qui ne peuvent pas être résolus correctement.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur pendant le développement des paramètres et variables dans la condition de filtre spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous de déclarer les paramètres et les variables dans la chaîne spécifiée et d'avoir des valeurs de départ valides.
BR_16050	La chaîne fournie par l'utilisateur <valeur de la chaîne> présente des références à des paramètres de mappage ou variables qui ne peuvent pas être résolus correctement.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur pendant le développement des paramètres et variables dans la chaîne spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous de déclarer les paramètres et les variables dans la chaîne spécifiée et d'avoir des valeurs de départ valides.
BR_16056	Les informations FTP dans le référentiel sont corrompues.
Explication:	Le référentiel contient des informations FTP incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

Messages BTree

BTree_90002	Erreur : la taille de cache spécifiée est trop petite. Elle doit être supérieure à <taille>.
Explication:	La session a échoué car la taille de cache spécifiée pour la transformation est insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de cache dans les propriétés de session.
BTree_90004	Erreur lors de l'initialisation de l'arborescence B.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Explication:	La quantité de mémoire est insuffisante pour le traitement de la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la machine exécutant Integration Service comporte suffisamment de mémoire pour traiter la transformation.

BTree_90005	Impossible d'ouvrir le fichier cache d'index.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation de lecture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation de lecture sur le répertoire de cache.
BTree_90006	Impossible d'écrire sur le fichier cache d'index.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
BTree_90007	La clé <nom de clé> ne se trouve pas dans le cache d'index.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à trouver la clé principale ou la clé étrangère dans le cache d'index car les fichiers de cache ont peut-être été modifiés ou supprimés.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session.
BTree_90009	Erreur lors du déverrouillage du bloc de cache dans le groupe <groupe>.
Explication:	Le répertoire de cache dispose d'un espace disque insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible.
BTree_90010	Erreur lors du verrouillage du bloc de cache dans le groupe <groupe>. Augmentez la taille de cache.
Explication:	La session a échoué car la taille de cache spécifiée pour la transformation est insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de cache dans les propriétés de session.
Explication:	Le répertoire de cache dispose d'un espace disque insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible.
BTree_90011	Erreur lors de l'insertion d'une ligne dans l'index de clé étrangère pour le groupe <groupe>.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Explication:	Le répertoire de cache dispose d'un espace disque insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible.
BTree_90012	Erreur lors de l'insertion d'une ligne dans l'index de clé principale pour le groupe <groupe>.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Explication:	Le répertoire de cache dispose d'un espace disque insuffisant.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible.
BTree_90013	Erreur : impossible de supprimer le doublon de ligne.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Explication:	Le répertoire de cache dispose d'un espace disque insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible.
BTree_90014	Erreur : le gestionnaire de cache n'a pas pu allouer un nouveau bloc.
Explication:	La session a échoué car la taille de cache spécifiée pour la transformation est insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de cache dans les propriétés de session.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Explication:	La quantité de mémoire est insuffisante pour le traitement de la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la machine exécutant Integration Service comporte suffisamment de mémoire pour traiter la transformation.

Messages BW

BW_41013	Impossible de se connecter à Integration Service <nom du Integration Service> dans le domaine <nom du domaine>.
Explication:	Le paramètre de connexion à Integration Service est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que Integration Service est en cours d'exécution. Vérifiez les paramètres de nom d'utilisateur, mot de passe, nom d'hôte et numéro de port pour Integration Service.
BW_41014	Le serveur BW a envoyé une requête au SAP BW Service qui n'incluait pas de nom de workflow PowerCenter.
Explication:	L'onglet de sélection tierce de l'InfoPackage ne comprend pas de nom de workflow PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un nom de workflow PowerCenter sous l'onglet de sélection tierce de l'InfoPackage.
BW_41020	Échec de connexion à la passerelle SAP.
Explication:	La destination RFC ou l'entrée de destination dans saprfc.ini est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la destination RFC ou l'entrée de destination dans saprfc.ini.

BW_41027	Integration Service n'a pas pu préparer les données dans la ligne n° <numéro de ligne> pour la cible BW <nom de cible>.
Explication:	Les données source contiennent des données non valides pour la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin qu'elles correspondent au type de données, à l'échelle et à la précision des champs de la définition cible.
BW_41031	Le SAP BW Service n'a pas pu ouvrir le fichier de paramètres <fichier de paramètres> pour la sélection de données : <sélection de données>.
Explication:	La propriété Répertoire du fichier de paramètres du SAP BW Service contient un répertoire inexistant ou n'ayant pas d'autorisation de lecture et d'écriture activée.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, vérifiez que la propriété Répertoire du fichier de paramètres contient un répertoire valide sur le nœud où le processus de SAP BW Service est exécuté. Vérifiez également que le répertoire a des autorisations de lecture et d'écriture activées.
BW_41044	La sélection de données était spécifiée dans l'InfoPackage SAP BW mais la valeur d'entrée dans l'onglet de sélection tierce n'est pas de la forme Dossier:Workflow:Session. Le nom du workflow sera utilisé comme nom de session dans l'en-tête du fichier de paramètres.
Explication:	Le serveur SAP NetWeaver BI a envoyé une demande au SAP BW Service qui contient une entrée de sélection de données, mais qui ne spécifie pas le nom du workflow sous l'onglet de sélection tierce au bon format.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez le nom du workflow sous l'onglet de sélection tierce dans l'InfoPackage au format <nom du dossier PowerCenter>:<nom du workflow PowerCenter>:<nom de la session PowerCenter>.
BW_41052	Le SAP BW Service n'a pas pu se connecter à Integration Service.
Explication:	Il est possible que Integration Service ne soit pas en cours d'exécution. Sinon, le SAP BW Service contient des informations de connexion incorrectes pour l'Integration Service associé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que Integration Service est en cours d'exécution. Sinon, dans l'outil Administrator, vérifiez que le SAP BW Service contient des informations de connexion correctes pour Integration Service.
BW_41058	Le SAP BW Service a atteint le nombre maximum d'erreurs en essayant de se connecter au système BW. Le SAP BW Service va s'arrêter.
Explication:	Le SAP BW Service a essayé de se connecter au système SAP NetWeaver BI à cinq reprises sans réussir.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier saprfc.ini est correctement configuré.
BW_41065	Échec de la demande de démarrage de workflow avec le message <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à démarrer le workflow SAP NetWeaver BI pour la raison indiquée dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le problème décrit dans le message et redémarrez le workflow.

BW_41073	Le SAP BW Service a reçu un appel pour la fonction non prise en charge <fonction>.
Explication:	Le SAP BW Service a reçu un appel RFC du système SAP NetWeaver BI pour une fonction non enregistrée pour le SAP BW Service.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la destination RFC créée pour le SAP BW Service dans le système SAP NetWeaver BI uniquement à des fins de chargement de données.
BW_41076	Erreur lors de l'extraction des propriétés de configuration du SAP BW Service : <propriétés>.
Explication:	Impossible de démarrer le SAP BW Service car le service contient des propriétés avec des valeurs non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, vérifiez que les propriétés de SAP BW Service sont correctement configurées.
BW_41077	Erreur d'initialisation du service.
Explication:	Le SAP BW Service n'a pas pu initialiser le service LMAPI car il n'a pas pu se connecter à Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que Integration Service est en cours d'exécution. Sinon, dans l'outil Administrator, vérifiez que le SAP BW Service contient des informations de connexion correctes pour Integration Service.
BW_41082	Le SAP BW Service n'a pas pu trouver Integration Service <nom de l'Integration Service> dans le domaine <nom de domaine>.
Explication:	Le SAP BW Service n'a pas pu trouver Integration Service dans le domaine spécifié sous l'onglet de sélection tierce de l'InfoPackage. Les valeurs des propriétés du domaine et du nom de Integration Service sont peut-être non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le système SAP NetWeaver BI, vérifiez que le domaine et le nom de Integration Service saisis sous l'onglet de sélection tierce sont valides.
Explication:	Integration Service n'est peut-être pas activé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service est activé.

CHAPITRE 5

Codes de message C

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages CFG, 65](#)
- [Messages CMD, 74](#)
- [Messages CMN, 74](#)
- [Messages CNX, 111](#)
- [Messages CONF, 111](#)
- [Messages CSE, 111](#)
- [Messages CTSDK, 112](#)

Messages CFG

CFG_10000	Le gestionnaire de service n'a pas pu activer la configuration du domaine car l'état du domaine n'est pas valide.
Explication:	Le disque partagé sur le réseau stockant la base de données de configuration du domaine est inaccessible.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez l'accès au disque partagé contenant la base de données de configuration du domaine.
Explication:	La configuration de nœud n'est pas synchronisée avec la configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Arrêtez cette passerelle pour forcer une élection de passerelle maître. Si le problème est résolu, corrigez la configuration de nœud avec <i>infacmd</i> .
Explication:	La base de données de configuration du domaine comporte des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
CFG_10001	Le gestionnaire de service n'est pas encore initialisé.
Explication:	Le conteneur du servlet Tomcat n'a pas initialisé le gestionnaire de service.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez quelques minutes. Le gestionnaire de service est toujours en cours d'initialisation. Si le gestionnaire de service n'est pas initialisé dans les cinq minutes, contactez le support client international Informatica.

CFG_10005	Le gestionnaire de service est désactivé et ne peut pas accepter de demandes de configuration de domaine.
Explication:	Le gestionnaire de service sur le nœud de passerelle maître a rencontré un problème et s'est désactivé.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez qu'un nouveau nœud de passerelle maître soit choisi. Le nouveau nœud de passerelle maître activera son gestionnaire de service. Si le nouveau nœud de passerelle maître ne se présente pas automatiquement, redémarrez ce nœud manuellement.
CFG_10008	Une demande qui ne disposait pas d'un paramètre requis a été reçue.
Explication:	Une demande qui ne disposait pas d'un paramètre requis a été reçue.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
CFG_10009	Une demande a été reçue avec un paramètre erroné <type d'objet actuel> (attendu : <type d'objet attendu>).
Explication:	Une demande a été reçue avec un type de paramètre erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
CFG_10012	Impossible d'ajouter un groupe d'options de domaine existant <groupe d'options>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un groupe d'options existant.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un nom de groupe d'options qui n'est pas utilisé.
CFG_10013	Groupe d'options de domaine <groupe d'options> introuvable.
Explication:	Une demande a été reçue pour accéder à un groupe d'options introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du groupe d'options ou créez le groupe d'options.
CFG_10014	Impossible de créer un dossier existant <chemin d'accès au dossier>.
Explication:	Une demande a été reçue pour créer un dossier existant.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un nom de dossier qui n'est pas utilisé.
CFG_10015	Impossible d'ajouter un domaine lié existant <nom de domaine lié>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un domaine lié existant.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un nom de domaine lié qui n'est pas utilisé.
CFG_10017	Impossible de supprimer le nœud du domaine <nom du nœud> car il s'agit de la seule passerelle du domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer la dernière passerelle du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez ou créez un autre nœud qui sera une passerelle avant de continuer.

CFG_10018	Le dossier <chemin d'accès au dossier> n'est pas vide.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer un dossier utilisé.
Réponse de l'utilisateur :	Déplacez ou supprimez le contenu du dossier avant de continuer.
CFG_10019	Le dossier racine ne peut pas être supprimé.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer le dossier racine.
Réponse de l'utilisateur :	N'essayez pas d'entreprendre cette opération car elle est protégée.
CFG_10020	Impossible de modifier la liste de nœuds associée à Integration Service <nom du service> lorsque celui-ci est activé.
Explication:	Une demande a été reçue pour modifier des nœuds en grille, une grille en nœuds, ou une grille en une autre grille sur un Integration Service activé.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le service avant d'effectuer ce type de modifications.
CFG_10021	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à lire la configuration du domaine depuis la base de données <type de base de données> sur <hôte de base de données>:<port de base de données> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à lire la configuration du domaine depuis la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les informations de connectivité de la base de données spécifiées pour le domaine sont correctes.
Explication:	La base de données de configuration du domaine comporte des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
CFG_10022	Impossible d'associer le service <nom de service> au référentiel car : <motif d'échec>.
Explication:	Une tentative d'association d'un service à un référentiel a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur répertoriée avant de faire une nouvelle tentative.
CFG_10023	Impossible de désassocier le service <nom de service> du référentiel car : <motif d'échec>.
Explication:	Une tentative de désassociation d'un service à un référentiel a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur répertoriée avant de faire une nouvelle tentative.
CFG_10025	Impossible de supprimer la grille <nom de grille> car elle est référencée par ces services : <liste de services>.
Explication:	Une requête a été reçue pour supprimer une grille référencée par des services.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez les services indiqués à d'autres grilles ou nœuds avant de continuer.

CFG_10026	La grille <nom de grille> contient des nœuds <liste de nœuds> non définis dans le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour inclure des nœuds à une grille inexistante.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez uniquement des nœuds existants lors de la modification de la grille.
CFG_10027	Les services <liste de services> n'existent pas dans le domaine.
Explication:	Les services répertoriés n'existent pas dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez uniquement des services existants dans l'opération demandée.
CFG_10028	Impossible de supprimer le domaine lié <nom du domaine lié> car il est référencé par les services suivants : <liste de services>.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer un domaine lié référencé.
Réponse de l'utilisateur :	Déplacez les services répertoriés vers un autre domaine.
CFG_10029	Domaine lié <nom de domaine lié> introuvable dans le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour accéder à un domaine lié introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Liez le domaine.
CFG_10030	Impossible d'ajouter <nom d'objet> car le nom est déjà utilisé dans le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un objet dont le nom est utilisé.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un nom d'objet qui n'est pas utilisé.
CFG_10031	<nom d'objet> <type d'objet> introuvable dans le domaine.
Explication:	L'objet désigné a été supprimé ou n'a jamais été créé dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un objet défini dans le domaine.
CFG_10032	Impossible de supprimer le composant <nom du composant> du gestionnaire de service.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer un composant du gestionnaire de service.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Vous ne pouvez pas entreprendre cette opération protégée.
CFG_10033	Le dossier <chemin d'accès au dossier> existe déjà.
Explication:	Une demande a été reçue pour déplacer un dossier vers un dossier parent du même nom.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un autre dossier parent ou modifiez l'un des noms.
CFG_10037	Impossible de supprimer la licence <nom de la licence> car des services lui sont assignés.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer une licence à laquelle des services sont assignés.

Réponse de l'utilisateur :	Déplacez les services assignés vers une autre licence.
CFG_10040	Impossible d'ajouter le domaine lié <nom du domaine lié> car il porte le même nom que le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un domaine lié dont le nom est déjà utilisé.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un autre nom pour l'un des domaines.
CFG_10041	Le chemin d'accès au dossier <chemin d'accès au dossier> est inexistant.
Explication:	Le chemin d'accès au dossier indiqué n'existe pas dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un chemin d'accès au dossier existant ou vérifiez le chemin d'accès indiqué.
CFG_10042	Le numéro de série de la licence est déjà utilisé.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter une licence avec le même numéro de série qu'une autre licence. Chaque licence doit avoir un numéro de série unique. Lorsque vous créez la licence, la clé de licence originale fournit un numéro de série pour la licence.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez une autre clé originale pour créer la licence. Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence.
CFG_10043	Échec d'ajout d'une clé de licence ayant expiré le <date d'expiration>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter une clé de licence ayant expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour renouveler la licence.
CFG_10044	Groupe d'options de nœud <groupe d'options> du nœud <nœud auquel appartient le groupe d'options> introuvable.
Explication:	Une demande a été reçue pour accéder à un groupe d'options introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez <i>infacmd listNodeOptions</i> pour répertorier les groupes d'options disponibles.
CFG_10045	Impossible d'ajouter un groupe d'options de nœud existant <groupe d'options> au nœud <nom du nœud>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un groupe d'options existant pour le nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour les options individuelles du groupe d'options, ou choisissez un autre nom.
CFG_10046	Impossible d'ajouter une ressource <type de ressource> existante <nom de la ressource> au nœud <nom du nœud>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter une ressource de nœud existante.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un autre nom de ressource ou un autre type de ressource.

CFG_10047	La ressource <type de ressource> <nom de la ressource> est introuvable sur le nœud <nom du nœud>.
Explication:	Une demande a été reçue pour agir sur une ressource de nœud inexistante.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez le nom de la ressource avant de continuer.
CFG_10048	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'a pas d'autorisation sur le nœud <nom du nœud>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter ou mettre à jour un nœud avec un utilisateur de connexion non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assignez à cet utilisateur l'autorisation d'accéder au nœud, ou choisissez un utilisateur ayant une autorisation sur le nœud.
CFG_10049	Impossible d'associer un nœud de passerelle <nom du nœud> sans spécifier le répertoire du journal.
Explication:	Une demande a été reçue pour associer un nœud de passerelle sans que le répertoire du journal soit spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire du journal est spécifié.
CFG_10050	Impossible de basculer depuis ou vers un nœud de passerelle avec l'opération de mise à jour.
Explication:	Une demande a été reçue pour basculer le statut d'un nœud de ou vers passerelle.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez les commandes switchToGatewayNode ou switchToWorkerNode, ou modifiez le statut de passerelle dans l'outil Administrator.
CFG_10051	Utilisateur <nom d'utilisateur> introuvable.
Explication:	Une demande a été reçue pour mettre à jour un nœud avec un utilisateur de connexion non défini dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Choisissez un utilisateur ayant une autorisation de nœud.
CFG_10052	Impossible de désassocier le nœud <nom du nœud> pendant son exécution.
Explication:	Une tentative de désassociation d'un nœud en cours d'exécution a été faite.
Réponse de l'utilisateur :	Arrêtez d'abord le nœud.
CFG_10055	La base de données de configuration du domaine n'est pas valide car : <message de validation>.
Explication:	La base de données de configuration du domaine n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
CFG_10057	Impossible de se connecter au domaine lié <nom de domaine> car : <message d'erreur>.
Explication:	Le domaine ne peut pas communiquer avec le domaine lié spécifié.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le gestionnaire de service sur le domaine lié est en cours d'exécution et que son adresse hôte:port de passerelle est correcte.
CFG_10059	Impossible d'associer le nœud <nom du nœud> sans le redéfinir.
Explication:	Une demande a été reçue pour associer un nœud qui a probablement été désassocié et n'a pas été redéfini.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la commande <i>infacmd</i> <i>defineGatewayNode</i> ou <i>defineWorkerNode</i> pour redéfinir le nœud.
CFG_10060	Les autorisations administrateur sur le dossier racine ne peuvent pas être supprimées.
Explication:	Une demande a été reçue pour supprimer l'administrateur du dossier racine.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Vous ne pouvez pas entreprendre cette opération protégée.
CFG_10062	Impossible d'ajouter le service <nom du service> car la licence <nom de la licence> est introuvable dans le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un service utilisant une licence inexistante.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une licence valide à laquelle affecter le service.
CFG_10080	La liste d'entrée doit contenir un nom d'utilisateur suivi d'au moins un nom d'objet.
Explication:	Une demande a été reçue avec des paramètres non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un nom d'utilisateur suivi d'au moins un nom d'objet.
CFG_10081	Objet au chemin d'accès complet <chemin d'accès complet de l'objet> introuvable dans le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour un objet introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le chemin d'accès de l'objet et le nom de l'objet sont corrects.
CFG_10082	La valeur <valeur d'option> de l'option <nom d'option> du service <nom du service> n'est pas valide.
Explication:	La valeur d'option spécifiée pour le service n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que l'option spécifiée est valide.
CFG_10083	Le mode de fonctionnement du service <nom du service> ne peut pas être passé en mode sans échec alors que le service est activé.
Explication:	Le mode de fonctionnement ne peut pas être modifié alors que le service est activé.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez d'abord le service.
CFG_10084	Impossible de déplacer le dossier racine.
Explication:	Une demande a été reçue pour déplacer le dossier racine.

Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Vous ne pouvez pas entreprendre cette opération protégée.
CFG_10085	Impossible de déplacer un dossier vers l'un de ses sous-dossiers.
Explication:	Une demande a été reçue pour déplacer le dossier vers l'un de ses sous-dossiers.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un autre emplacement cible.
CFG_10086	Impossible d'effectuer l'opération sur un nœud non associé <nom du nœud>.
Explication:	Une opération a été tentée sur un nœud non associé.
Réponse de l'utilisateur :	Associez d'abord le nœud.
CFG_10087	Le service <nom du service> contient des références à des domaines liés <liste de domaines liés> non définis dans le domaine.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter un service référençant des domaines liés non définis.
Réponse de l'utilisateur :	Liez les domaines.
CFG_10088	Le nœud <nom du nœud> a été modifié pour être un nœud de passerelle dans le domaine, mais n'a pas réussi à mettre à jour le fichier de métadonnées du nœud.
Explication:	Un problème est survenu pendant la communication avec le nœud qui n'a pas mis à jour son fichier de métadonnées.
Réponse de l'utilisateur :	Allez dans le nœud et exécutez <i>infacmd</i> <i>defineGatewayNode</i> pour le faire correspondre à la définition du domaine.
CFG_10089	Le nœud <nom du nœud> a été modifié pour être un nœud de travail dans le domaine, mais n'a pas réussi à mettre à jour le fichier de métadonnées du nœud.
Explication:	Un problème est survenu pendant la communication avec le nœud qui n'a pas mis à jour son fichier de métadonnées.
Réponse de l'utilisateur :	Allez dans le nœud et exécutez <i>infacmd</i> <i>defineWorkerNode</i> pour le faire correspondre à la définition du domaine.
CFG_10091	Le chemin d'accès complet n'a pas été spécifié pour l'objet <nom d'objet>.
Explication:	Une demande a été reçue pour un objet nécessitant le chemin d'accès complet.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez le chemin d'accès complet de l'objet.
CFG_10095	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à lire la configuration du domaine depuis la base de données <type de base de données> avec la chaîne de connexion <chaîne de connexion de la base de données> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le numéro de port assigné au hub de services Web est déjà utilisé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations de connectivité de la base de données spécifiées pour le domaine sont correctes.
Explication:	La base de données de configuration du domaine comporte des données non valides.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Avant de restaurer la base de données de configuration du domaine à partir du dernier fichier de sauvegarde correct connu, sauvegardez d'abord la base de données de configuration du domaine non valide vers un autre fichier pour aider le support client international Informatica à résoudre le problème.
CFG_10103	Impossible d'activer le service <nom du service> avec le même nom que le domaine. Renommez votre service.
Explication:	Un service d'application ne peut pas porter le même nom que le domaine PowerCenter. Vous avez mis à niveau un Repository Service, un Integration Service, un SAP BW Service ou un hub de services Web depuis une version précédente qui portait le même nom que le domaine PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Créez l'Integration Service, le SAP BW Service ou le hub de services Web avec un autre nom. Supprimez le service d'application avec le nom non valide. Dans la version précédente, sauvegardez et restaurez le référentiel vers un Repository Service portant un autre nom. Supprimez le Repository Service avec le nom non valide.
CFG_10104	Impossible d'ajouter le service <nom du service> avec le même nom que le domaine. Renommez votre service.
Explication:	Un service d'application ne peut porter le même nom que le domaine PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un autre nom pour le service d'application.
CFG_10105	La page de code d'un Repository Service <nom du Repository Service> existant ne peut pas être modifiée.
Explication:	Après la création d'un Repository Service, la page de code ne peut pas être modifiée dans les propriétés du Repository Service.
Réponse de l'utilisateur :	Pour changer la page de code du référentiel, sauvegardez le référentiel et restaurez-le dans un nouveau Repository Service. Lorsque vous créez un nouveau Repository Service, vous pouvez spécifier une page de code compatible.
CFG_10106	Impossible de créer un profil d'OS avec le nom d'utilisateur système défini sur racine car cela pourrait entraîner une violation de la sécurité.
Réponse de l'utilisateur :	Assignez un autre utilisateur du système d'exploitation au profil d'OS.
CFG_10107	Impossible de démarrer le processus de mise à niveau du service, car les services suivants sont déjà passés à la version <version du service> : <liste de services>
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le service nécessite une mise à niveau ou contactez le support client international Informatica.
CFG_10110	Impossible de mettre à niveau les services car la liste de services reçue par le domaine contient un ou plusieurs services ne dépendant pas du Repository Service.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

CFG_10111	Impossible de mettre à niveau les services car la liste de services reçue par le domaine ne contient pas un ou plusieurs services dépendants.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CFG_10116	La version du domaine <nom du domaine> est différente de celle du domaine actuel. Mettez à niveau le domaine vers la version <version du domaine>.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à niveau le domaine vers la version du domaine actuel avant de l'ajouter au domaine actuel.

Messages CMD

CMD_35197	La valeur <valeur> pour INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT n'est pas valide. Utilisation de la valeur par défaut <valeur> à la place.
Explication:	La variable d'environnement INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT est définie sur une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la valeur par 0 ou un entier positif.
CMD_35198	ERREUR : impossible de se connecter à Integration Service.
Explication:	Vous pouvez utiliser la variable d'environnement INFA_DOMAINS_FILE pour stocker le chemin domains.infa. Vous recevrez une erreur si la variable d'environnement INFA_DOMAINS_FILE n'est pas définie.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez la variable d'environnement INFA_DOMAINS_FILE, et définissez le chemin vers le fichier domains.infa. Par défaut, le fichier domains.infa se trouve dans le répertoire PowerCenter.

Messages CMN

CMN_1003	Port de serveur non spécifié.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié le port de Integration Service dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Dans Administrator, saisissez une valeur valide pour le port de Integration Service.
CMN_1006	Échec de connexion au référentiel.
Explication:	Les informations de connexion peuvent être manquantes ou non valides dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Dans Administrator, vérifiez toutes les informations de connectivité. Si des messages d'erreur connexes apparaissent dans le journal de session, corrigez ces erreurs avant de tenter de vous reconnecter.

CMN_1008	Erreur interne.
Explication:	Une erreur interne s'est produite. Des messages d'erreur connexes peuvent apparaître pour mieux diagnostiquer l'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1009	Erreur interne : échec d'exécution du processus enfant.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1011	Erreur lors de l'allocation de <nombre> octets de la mémoire partagée du système à [pool du tampon DTM]. L'erreur est <code d'erreur système> : <message d'erreur système>.
Explication:	Une erreur s'est produite lors de l'allocation de mémoire partagée par le système.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez tous les programmes inutiles et redémarrez Integration Service avant de réexécuter la session. Vérifiez les paramètres d'allocation de mémoire partagée du système.
CMN_1012	Erreur : échec de shm_malloc(). Impossible d'allouer les octets requis.
Explication:	Allocation de mémoire partagée insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session. Si aucun message n'apparaît, contactez le support client international Informatica.
CMN_1017	Une erreur est survenue lors du décryptage du mot de passe.
Explication:	Vous avez entré un mot de passe non valide dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous d'avoir entré le mot de passe correctement. Les mots de passe peuvent être sensibles à la casse. Si le mot de passe est correct, contactez le support client international Informatica.
CMN_1021	Événement de pilote de base de données.
Explication:	Un événement de pilote de base de données est survenu.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un message d'erreur de pilote de base de données connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez une action dans la documentation de la base de données.
CMN_1022	Erreur de pilote de base de données.
Explication:	Une erreur de pilote de base de données est survenue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un message d'erreur de pilote de base de données connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez une action dans la documentation de la base de données.
CMN_1023	Clé de licence de base de données non spécifiée.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de clé de licence de base de données dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, saisissez une clé de licence de base de données valide.
CMN_1024	Clé de licence de base de données <clé de licence> non valide.
Explication:	Vous avez entré une clé de licence non valide dans l'outil Administrator.

Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, spécifiez une clé de licence de base de données valide.
CMN_1026	Version de référentiel incorrecte.
Explication:	Les versions du référentiel et du logiciel ne correspondent pas. L'une a été mise à jour, tandis que l'autre ne l'a pas été.
Réponse de l'utilisateur :	Si le référentiel est plus ancien, mettez-le à niveau. Si le logiciel est plus ancien, mettez-le à niveau.
CMN_1028	ERREUR : opération interdite sur un non mutex.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1029	ERREUR : opération interdite sur un mutex.
Explication:	Erreur interne.
Réponse :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1030	ERREUR : opération de déverrouillage interdite - mutex non verrouillé.
Explication:	Erreur interne.
Réponse :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1035	Événement Sybase.
Explication:	Un événement Sybase s'est produit.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un événement Sybase connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation Sybase.
CMN_1036	Erreur Sybase.
Explication:	Une erreur Sybase s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un message d'erreur Sybase connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation Sybase.
CMN_1037	Événement Oracle.
Explication:	Un événement Oracle s'est produit.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un événement Oracle connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation Oracle.
CMN_1038	Erreur Oracle.
Explication:	Une erreur Oracle s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un message d'erreur Oracle connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation Oracle.
CMN_1040	Erreur SQL Server.
Explication:	Une erreur Microsoft SQL Server s'est produite.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez un message d'erreur Microsoft SQL Server connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation Microsoft SQL Server.
CMN_1044	Erreur DB2.
Explication:	Une erreur DB2 est survenue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez un message d'erreur DB2 connexe dans le journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation DB2.
CMN_1046	Erreur ODBC.
Explication:	Vous avez créé une source de données ODBC, mais n'avez plus le logiciel ou l'environnement de connectivité natif sous-jacent.
Réponse de l'utilisateur :	Reconfigurez l'environnement de connectivité natif, puis exécutez la session.
Explication:	Une session avec des sources ou des cibles DB2 UDB EEE a échoué lorsque Integration Service a été exécuté sur AIX et a utilisé le gestionnaire de pilotes DataDirect ODBC et le pilote DB2 UDB EEE CAE ODBC. Ce problème est survenu car le gestionnaire de pilotes DataDirect ODBC et le pilote DB2 UDB EEE CAE ODBC ne sont pas compatibles.
Réponse de l'utilisateur :	N'utilisez pas de connexion ODBC. Assurez-vous de n'utiliser qu'une connexion DB2 CAE native vers une base de données DB2.
CMN_1049	Erreur PM.
Explication:	Ceci est une erreur générique.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
CMN_1050	Événement PM.
Explication:	Ceci est une erreur générique.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
CMN_1053	Erreur d'information.
Explication:	Ceci est une erreur générique.
Réponse de l'utilisateur :	Ce message varie selon l'erreur. Consultez des messages plus spécifiques dans le journal de session.
CMN_1054	Erreur d'allocation de mémoire.
Explication:	Erreur lors de l'allocation de la mémoire. Les ressources système peuvent être faibles.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si le problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au système.
CMN_1055	Erreur lors de la préparation de l'instruction SQL pour obtenir des données de recherche.
Explication:	Un nom de port ou un type de données spécifié dans une transformation Recherche ne correspond pas à la table de recherche de la base de données. Les noms des ports et les types de données doivent correspondre exactement.

Réponse de l'utilisateur :	Ce message sera suivi d'informations pour la dénomination du port ou de la table. Corrigez le nom du port ou le type de données dans la transformation Recherche et enregistrez le mappage.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. La base de données contenant la table de recherche peut être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la base de données est en service avant de réexécuter la session.

CMN_1056 Erreur lors de l'exécution de l'instruction SQL pour obtenir des données de recherche.

Explication:	Un nom de port ou un type de données spécifié dans une transformation Recherche ne correspond pas à la table de recherche de la base de données. Les noms des ports et les types de données doivent correspondre exactement.
Réponse de l'utilisateur :	Ce message sera suivi d'informations pour la dénomination du port ou de la table. Corrigez le nom du port ou le type de données dans la transformation Recherche et enregistrez le mappage.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. La base de données contenant la table de recherche peut être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la base de données est en service avant de réexécuter la session.

CMN_1057 Erreur lors de l'obtention de données de recherche à partir de la base de données.

Explication:	Un nom de port ou un type de données spécifié dans une transformation Recherche ne correspond pas à la table de recherche de la base de données. Les noms des ports et les types de données doivent correspondre exactement.
Réponse de l'utilisateur :	Ce message sera suivi d'informations pour la dénomination du port ou de la table. Corrigez le nom du port ou le type de données dans la transformation Recherche et enregistrez le mappage.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. La base de données contenant la table de recherche peut être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la base de données est en service avant de réexécuter la session.

CMN_1061	ERREUR : fin du processus sur signal/exception.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1062	Erreur lors de la création du cache de recherche.
Explication:	Une erreur s'est produite lors de la création du cache de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
CMN_1063	ERREUR : plusieurs correspondances trouvées dans la recherche.
Explication:	Dans une transformation Recherche, vous avez spécifié l'option Stratégie de recherche en cas de correspondances multiples pour qu'elle renvoie ce message d'erreur lorsqu'elle rencontre plusieurs occurrences de données.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez plus recevoir de message d'erreur lorsque plusieurs correspondances surviennent dans la table de recherche, modifiez l'option Stratégie de recherche en cas de correspondances multiples.
CMN_1064	Erreur dans l'instruction SQL de recherche prepare.
Explication:	Un nom de port ou un type de données spécifié dans une transformation Recherche ne correspond pas à la table de recherche de la base de données. Les noms des ports et les types de données doivent correspondre exactement.
Réponse de l'utilisateur :	Ce message sera suivi d'informations pour la dénomination du port ou de la table. Corrigez le nom du port ou le type de données dans la transformation Recherche et enregistrez le mappage.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. La base de données contenant la table de recherche peut être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la base de données est en service avant de réexécuter la session.
CMN_1065	Erreur dans l'instruction SQL de recherche execute.
Explication:	Un nom de port ou un type de données spécifié dans une transformation Recherche ne correspond pas à la table de recherche de la base de données. Les noms des ports et les types de données doivent correspondre exactement.
Réponse de l'utilisateur :	Ce message sera suivi d'informations pour la dénomination du port ou de la table. Corrigez le nom du port ou le type de données dans la transformation Recherche et enregistrez le mappage.
Explication:	Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.

Explication: Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. La base de données contenant la table de recherche peut être hors service.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que la base de données est en service avant de réexécuter la session.

CMN_1066 Erreur dans l'instruction SQL de recherche fetch.

Explication: Un nom de port ou un type de données spécifié dans une transformation Recherche ne correspond pas à la table de recherche de la base de données. Les noms des ports et les types de données doivent correspondre exactement.

Réponse de l'utilisateur : Ce message sera suivi d'informations pour la dénomination du port ou de la table. Corrigez le nom du port ou le type de données dans la transformation Recherche et enregistrez le mappage.

Explication: Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.

Réponse de l'utilisateur : Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.

Explication: Échec de connexion de Integration Service à la base de données contenant la table de recherche. La base de données contenant la table de recherche peut être hors service.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que la base de données est en service avant de réexécuter la session.

CMN_1075 ERREUR : Dépassement de capacité.

Explication: Un dépassement de capacité numérique s'est produit. Une des lignes a dépassé la précision déclarée dans la colonne cible. Integration Service écrit cette ligne dans le fichier de rejet de la session et parfois dans le journal de session, en fonction du niveau de traçage de la session. Si vous avez activé la journalisation des erreurs de ligne, Integration Service écrit la ligne dans le journal de session.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez le fichier de rejet de session ou le journal d'erreur pour trouver la ligne. Si cette erreur est récurrente, il est peut-être nécessaire de modifier la précision de la colonne cible de la transformation.

CMN_1076 Erreur lors de la création de la connexion de base de données.

Explication: Les paramètres de configuration pour la base de données peuvent être incorrects.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez la connexion de base de données dans le gestionnaire de workflow.

Explication: La base de données ou le réseau est peut-être hors service.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'ils sont tous les deux en service avant de réexécuter la session.

CMN_1077 Table de recherche introuvable dans la base de données.

Explication: La table de recherche peut avoir été supprimée ou renommée depuis la dernière sauvegarde du mappage.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez le nom de la table de recherche dans le mappage et la base de données. Assurez-vous que les noms correspondent.

CMN_1078	Erreur lors de l'accès à l'objet de synchronisation.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1079	AVERTISSEMENT : la table de recherche ne contient aucune donnée.
Explication:	La table de recherche spécifiée dans le mappage ne contient aucune donnée car vous avez spécifié une table de recherche non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le mappage contient le nom correct de la table de recherche.
Explication:	La table de recherche spécifiée dans le mappage est vide.
Réponse de l'utilisateur :	Importez ou corrigez les données de la table de recherche.
CMN_1082	ERREUR : condition de recherche non valide.
Explication:	Dans une transformation Recherche, la condition de recherche est non valide ou vide.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la condition de recherche non valide.
CMN_1083	Une erreur est survenue lors du cryptage du mot de passe.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1086	<Nom de la transformation> : le nombre d'erreurs est supérieur au seuil.
Explication:	La transformation spécifiée a dépassé le seuil d'erreurs.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez les données entrantes et la configuration de la transformation pour localiser le problème, puis corrigez ce dernier. Sinon, augmentez le seuil d'erreurs.
CMN_1087	ERREUR : nom d'utilisateur PowerMart non spécifié.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de nom d'utilisateur dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une valeur valide pour le nom d'utilisateur.
CMN_1088	ERREUR : mot de passe PowerMart non spécifié.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de mot de passe dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, saisissez une valeur valide pour le mot de passe. Les mots de passe doivent être en ASCII 7 bits.
CMN_1089	ERREUR : chaîne de connexion de recherche non valide.
Explication:	Une transformation Recherche contient un emplacement non valide pour sa table de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'emplacement de la table de recherche, puis entrez l'emplacement correct dans la transformation Recherche.

CMN_1093	ERREUR : condition de jointure fournie non valide.
Explication:	Une transformation jointure du mappage spécifie une condition de jointure non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la condition de chaque transformation Jointure de la session contient au moins une jointure valide.
Explication:	Si chaque transformation Jointure utilise des conditions valides, votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1094	ERREUR : aucun champ valide n'a été trouvé dans la relation principale.
Explication:	Une des transformations Jointure du mappage a un port principal non utilisé dans la condition de jointure ou le port de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous d'utiliser les ports principaux comme requis.
Explication:	Si aucun port d'entrée en excès connecté aux transformations Jointure n'existe, votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1095	ERREUR : le nom de champ utilisé dans la jointure est introuvable dans la définition de la transformation.
Explication:	Integration Service n'a pas pu localiser un port spécifié dans la transformation Jointure. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1096	ERREUR : opérateur non pris en charge dans la condition de jointure.
Explication:	La condition de jointure d'une transformation Jointure contient un opérateur non pris en charge. Le signe égal (=) est le seul opérateur pris en charge dans une transformation Jointure.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de jointure dans les propriétés de session, en utilisant un signe égal (=) comme opérateur.
CMN_1097	ERREUR : aucun champ de sortie valide.
Explication:	une transformation Jointure n'a pas de lien de sortie. Chaque transformation Jointure doit comporter au moins un lien de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que chaque transformation Jointure comporte au moins un port de sortie lié.
CMN_1098	ERREUR : le répertoire de cache n'existe pas ou les privilèges/l'espace du répertoire de cache fourni sont insuffisants.
Explication:	Le répertoire spécifié pour les caches d'index et de données n'a plus de mémoire disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez de l'espace disque dans le répertoire de cache.

Explication:	Le compte de services Informatica ou l'utilisateur du système d'exploitation du profil du système d'exploitation n'a pas les privilèges appropriés pour accéder à ce répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez une autorisation d'écriture sur le répertoire au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
CMN_1099	ERREUR : les relations principales et de détail proviennent des spécifications utilisateur.
Explication:	Dans le mappage, une transformation Qualificateur de source a été liée à deux transformations Jointure d'un même groupe d'ordre de chargement de cible, et a été spécifiée comme source principale dans une transformation Jointure et comme source de détail dans l'autre.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Modifiez les transformations Jointure de sorte que la transformation Qualificateur de source soit la source principale dans les deux transformations Jointure dans le même groupe d'ordre de chargement de cible.</p> <p>Si vous devez garder la transformation Qualificateur de source comme source principale dans une transformation Jointure et comme source de détail dans l'autre, créez un groupe d'ordre de chargement de cible séparé et placez l'une des transformations Jointure dans ce deuxième groupe.</p>
CMN_1100	ERREUR : un groupe d'ordre de chargement de cible comporte au moins une transformation Qualificateur de source ayant été utilisée pour fournir des données principales et de détail.
Explication:	Dans le mappage, une transformation Qualificateur de source a été liée à deux transformations Jointure d'un même groupe d'ordre de chargement de cible, et a été spécifiée comme source principale dans une transformation Jointure et comme source de détail dans l'autre.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Modifiez les transformations Jointure de sorte que la transformation Qualificateur de source soit la source principale dans les deux transformations Jointure dans le même groupe d'ordre de chargement de cible.</p> <p>Si vous devez garder la transformation Qualificateur de source comme source principale dans une transformation Jointure et comme source de détail dans l'autre, créez un groupe d'ordre de chargement de cible séparé et placez l'une des transformations Jointure dans ce deuxième groupe.</p>
CMN_1101	ERREUR : modifiez le mappage et placez les tables cibles violant cette contrainte dans différents groupes d'ordre de chargement de cible.
Explication:	Dans le mappage, une transformation Qualificateur de source a été liée à deux transformations Jointure d'un même groupe d'ordre de chargement de cible, et a été spécifiée comme source principale dans une transformation Jointure et comme source de détail dans l'autre.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Modifiez les transformations Jointure de sorte que la transformation Qualificateur de source soit la source principale dans les deux transformations Jointure dans le même groupe d'ordre de chargement de cible.</p> <p>Si vous devez garder la transformation Qualificateur de source comme source principale dans une transformation Jointure et comme source de détail dans l'autre, créez un groupe d'ordre de chargement de cible séparé et placez l'une des transformations Jointure dans ce deuxième groupe.</p>
CMN_1102	ERREUR : aucun port connecté dans la condition de jointure.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1103	AVERTISSEMENT : aucune ligne n'a été trouvée dans la relation principale. La jointure ne produira aucune ligne de sortie.
Explication:	La source principale ne contenait aucune ligne. Les données de la source principale étant lues avant que les données de la source de détail ne puissent être chargées, la transformation Jointure est dans l'impossibilité de produire des données lorsque la source principale ne contient pas de données.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les tables sources correctes sont nommées dans le mappage et que ces tables contiennent des données.
CMN_1104	ERREUR : conversion du type source vers le type cible non prise en charge.
Explication:	Le mappage contient une conversion de type de données non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, validez le mappage avant de localiser la conversion non valide.
CMN_1105	ERREUR lors du remplissage de l'index à l'aide de la valeur de clé de la ligne de la relation maître.
Explication:	Le cache d'index est à court de mémoire, ce qui amène Integration Service à utiliser le fichier d'index d'un répertoire local, qui est lui aussi à court d'espace disque.
Réponse de l'utilisateur :	Ce message est précédé d'une erreur de fichier. Corrigez l'erreur de fichier avant de réexécuter la session.
CMN_1106	ERREUR : erreur de l'opération du fichier d'index dans la jointure.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de fichier. Elle est suivie d'un autre message désignant la jointure et l'erreur de fichier spécifique.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur de fichier avant de réexécuter la session.
CMN_1107	ERREUR : erreur de l'opération du fichier de données dans la jointure.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de fichier. Elle est suivie d'un autre message désignant la jointure et l'erreur de fichier spécifique.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur de fichier avant de réexécuter la session.
CMN_1108	ERREUR : clé de licence de produit PowerMart non spécifiée.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de clé de licence de produit PowerCenter dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une clé de licence de produit valide dans l'outil Administrator.
CMN_1109	ERREUR : clé de licence de produit PowerMart <nom de la clé> non valide.
Explication:	La clé de licence de produit PowerCenter spécifiée répertoriée dans l'outil Administrator n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, saisissez une clé de licence de produit Informatica valide. Si la clé de licence est correcte, contactez le support client international Informatica.

CMN_1111	Une erreur est survenue lors du décryptage du mot de passe PowerMart.
Explication:	Integration Service a trouvé un mot de passe non valide dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le mot de passe dans l'outil Administrator.
CMN_1120	Erreur <code d'erreur> pendant l'obtention du statut du fichier joint <nom du fichier>.
Explication:	La session est configurée pour envoyer un e-mail post-session avec un fichier joint. Le compte de services Informatica ou l'utilisateur du système d'exploitation du profil du système d'exploitation n'a pas d'autorisation de lecture sur le répertoire de fichier joint.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez une autorisation de lecture sur le chemin d'accès au fichier joint au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
CMN_1121	Fichier joint <nom du fichier> introuvable.
Explication:	Vous avez configuré une session pour qu'elle envoie un e-mail post-session avec un fichier joint. Integration Service sous UNIX n'a pas pu localiser le fichier indiqué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire et le nom du fichier joint sont correctement entrés dans les propriétés de session. Vérifiez que le fichier existe dans le répertoire indiqué.
CMN_1122	Le fichier joint <nom du fichier> n'est pas un fichier normal.
Explication:	Vous avez configuré une session pour qu'elle envoie un e-mail post-session avec un fichier joint. Le fichier joint que vous avez indiqué n'est pas un fichier UNIX normal. Il peut s'agir d'un répertoire ou de tout autre type de fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un fichier joint normal dans la session pour l'e-mail post-session.
CMN_1123	Erreur lors de l'ouverture du fichier joint <nom du fichier> pour lecture.
Explication:	La session est configurée pour envoyer un e-mail post-session avec un fichier joint. Le compte Integration Services ou l'utilisateur du système d'exploitation du profil du système d'exploitation n'a peut-être pas d'autorisations de lecture sur le fichier joint.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez des autorisations de lecture sur le fichier joint au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
CMN_1124	Erreur lors de la lecture depuis le fichier joint <nom du fichier>.
Explication:	Une erreur système, telle qu'une corruption du disque, s'est produite pendant qu'un Integration Service sous UNIX essayait de joindre un fichier à un e-mail post-session.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la condition de l'erreur système.
CMN_1125	Erreur lors de l'ouverture du fichier d'e-mail temporaire <nom du fichier temporaire> pour écriture.
Explication:	Un Integration Service sous UNIX a rencontré une erreur pendant la tentative de création d'un e-mail post-session. Le répertoire depuis lequel Integration Service a été démarré n'a pas d'autorisation d'écriture pour le compte Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le répertoire dispose d'autorisations d'écriture.

CMN_1126	Erreur d'écriture sur un fichier de message électronique temporaire (disque plein ?).
Explication:	Integration Service sous UNIX a rencontré une erreur lors de la création de l'e-mail post-session, certainement en raison d'un manque d'espace disque.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la machine hébergeant Integration Service dispose de suffisamment d'espace disque.
CMN_1127	Avertissement : erreur lors de la suppression d'un fichier de message électronique temporaire.
Explication:	Integration Service sous UNIX n'a pas réussi à supprimer un nom de fichier temporaire utilisé pour créer l'e-mail post-session.
Réponse de l'utilisateur :	Integration Service réutilise le fichier temporaire lors de la création de l'e-mail post-session, vous n'avez donc aucune action à entreprendre lors de la réception de ce message.
CMN_1128	Erreur lors de l'exécution du shell.
Explication:	Une erreur s'est produite pendant que Integration Service sous UNIX tentait d'exécuter une commande shell. Le code d'erreur répertorié est un code d'erreur UNIX.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous exécutez un Integration Service sous UNIX, consultez le numéro d'erreur UNIX connexe dans le journal de session. Localisez ensuite l'erreur dans le fichier <code>/usr/include/sys/errno.h</code> . Consultez la documentation UNIX pour une explication de l'erreur.
CMN_1129	Erreur lors de l'envoi de l'e-mail.
Explication:	La commande UNIX <i>rmail</i> permettant d'envoyer un e-mail a renvoyé une erreur. Le code d'erreur répertorié est un code d'erreur UNIX.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation <i>rmail</i> .
CMN_1134	La version de PowerMart Server ne prend pas en charge le type de base de données (Microsoft SQL Server).
Explication:	Integration Service sous UNIX a essayé de charger Microsoft SQL Server comme base de données cible à l'aide de pilotes natifs. Integration Service sous UNIX ne prend pas en charge le type de base de données Microsoft SQL Server.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le pilote DataDirect ODBC SQL Server pour UNIX pour charger Microsoft SQL Server.
CMN_1141	ERREUR : condition inattendue au fichier <nom du fichier>, ligne <numéro de ligne>. Arrêt de l'application. Contactez le support client international Informatica pour obtenir de l'aide.
Explication:	Une erreur d'application s'est produite. Notez le nom du fichier et le numéro de ligne, puis contactez le support client international Informatica.
CMN_1164	Erreur de pilote de base de données. Échec d'initialisation de l'écriture en bloc (blk_init a renvoyé un échec).
Explication:	La session a échoué car vous avez chargé vers Sybase 11 et configuré l'option Préfixe de nom de table dans l'instance cible du mappage ou dans les propriétés de session.

Réponse de l'utilisateur :	Si vous chargez vers plusieurs tables Sybase 11 avec différents propriétaires, créez des vues de toutes les tables cibles dans une base de données. Assurez-vous que le propriétaire des vues a toutes les autorisations nécessaires sur les tables cibles. Créez la connexion de base de données dans le gestionnaire de workflow en utilisant le propriétaire de la cible comme utilisateur de la connexion. Si les tables cibles ont le même propriétaire, assurez-vous que l'utilisateur de la connexion de base de données est le propriétaire des cibles.
CMN_1555	Le mappage a été modifié après la création du fichier cache du disque sauvegardé.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche.
CMN_1557	La précision est différente de celle du cache disque sauvegardé.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache nommé persistant, et l'option Précision élevée de la session a été activée ou désactivée entre deux exécutions de session. Le paramètre de précision pour la session est différent de celui du cache de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche, ou remplacez le paramètre de précision élevée par le paramètre précédent.
CMN_1564	Le mode de mouvement de données de Integration Service est différent de celui du cache disque sauvegardé.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache nommé persistant, et le mode de mouvement de données de Integration Service a été modifié entre deux exécutions de session.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche, ou remplacez le mode de mouvement de données par le mode précédent.
CMN_1565	La page de code de Integration Service est différente de celle du cache disque sauvegardé.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache nommé persistant, et la page de code de Integration Service a été modifiée entre deux exécutions de session. Les pages de code de Integration Service et du cache ne sont plus compatibles.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche, ou remplacez la page de code par la page de code précédente.
CMN_1573	Erreur : page de code inconnue <ID de page de code> pour la source de données <nom de source>.
Explication:	Le système n'a pas trouvé une page de code pour la source. Le fichier pmlocale.bin peut être corrompu ou incomplet.
Réponse de l'utilisateur :	Installez un fichier pmlocale.bin complet à partir du DVD d'installation.
CMN_1574	Erreur : échec de création du paramètre régional depuis la page de code <ID de page de code> pour la source de données <nom de source>.
Explication:	Le système n'a pas réussi à localiser les informations du paramètre régional pour la source. Le fichier pmlocale.bin contenant les informations du paramètre régional peut être corrompu ou incomplet.
Réponse de l'utilisateur :	Installez le fichier pmlocale.bin à partir du DVD d'installation.

CMN_1575	L'ordre de tri de Integration Service est différent de celui du cache disque sauvegardé.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache nommé persistant, et l'ordre de tri du mode Unicode a été modifié entre deux exécutions de session.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche, ou remplacez l'ordre de tri par l'ordre de tri précédent.
CMN_1576	Erreur : la taille actuelle du cache d'index de recherche, qui est de <nombre> octets, est trop petite. Augmentez le cache d'index de recherche d'au moins <nombre> octets.
Explication:	Vous avez entré dans le concepteur ou dans le gestionnaire de workflow une valeur pour le cache d'index de recherche inférieure à la valeur recommandée.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille du cache d'index de recherche à la valeur recommandée dans le message d'erreur.
CMN_1577	Erreur : la taille actuelle du cache d'index de recherche, qui est de <nombre> octets, est trop petite. Augmentez la taille du cache d'index de recherche d'au moins <nombre> octets.
Explication:	Vous avez entré dans le concepteur ou dans le gestionnaire de workflow une valeur pour le cache d'index de recherche inférieure à la valeur recommandée.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille du cache d'index de recherche à la valeur recommandée dans le message d'erreur.
CMN_1579	La précision de la recherche d'entrée est supérieure à celle de la recherche de sortie. Vérifiez que la transformation Recherche et les transformations liées ont la même précision de port.
Explication:	La précision pour le port d'entrée de recherche et le port de sortie de recherche ne correspondent pas.
Réponse de l'utilisateur :	Dans la condition de recherche, vérifiez que les ports de la colonne Table de recherche et le port de la transformation ont la même précision.
CMN_1625	ERREUR : la jointure <transformation Jointure> comporte <nombre> entrées pour la relation principale. Il ne doit y avoir qu'une relation principale.
Explication:	Le mappage n'est pas valide et vous ne pouvez pas exécuter la session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le mappage, apportez-y des modifications et validez-le à nouveau.
CMN_1626	ERREUR : la jointure <transformation Jointure> comporte <nombre> entrées pour la relation de détail. Il ne doit y avoir qu'une relation de détail.
Explication:	Le mappage n'est pas valide et vous ne pouvez pas exécuter la session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le mappage, apportez-y des modifications et validez-le à nouveau.
CMN_1627	Erreur interne lors de la restauration de la ligne à partir du cache.
Explication:	Erreur interne, ou il peut y avoir des problèmes avec les fichiers cache de jointure.
Réponse de l'utilisateur :	Tronquez les cibles et réexécutez la session.

CMN_1628	Erreur d'initialisation de la jointure <nom de la transformation Jointure> lors de la création des données de la ligne d'entrée de détail.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1629	Erreur d'initialisation de la jointure <nom de la transformation Jointure> lors de la création des données de la ligne d'entrée principale.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1630	ERREUR : une erreur inattendue s'est produite au fichier <nom du fichier>, ligne <numéro de ligne>.
Explication:	Erreur inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédant celui-ci. Sinon, notez le nom du fichier et le numéro de ligne, puis contactez le support client international Informatica.
CMN_1636	Une erreur est survenue pendant l'abandon d'une ligne dans une transformation Jointure <nom de la transformation>.
Explication:	Une erreur est survenue pendant l'abandon d'une ligne dans l'instance de transformation Jointure.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les autres messages d'erreur précédant celui-ci dans le journal.
CMN_1642	Erreur : la transformation Recherche statique <nom de la transformation> a le même préfixe de nom de fichier cache <nom du fichier cache> que la transformation Recherche dynamique <nom de la transformation> du même TLOG.
Explication:	Vous ne pouvez pas partager les recherches statiques et dynamiques dans le même groupe d'ordre de chargement de cible.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le préfixe du nom de fichier cache. Sinon, utilisez un préfixe unique pour partager le cache avec la transformation Recherche dans un autre groupe d'ordre de chargement de cible.
CMN_1643	Erreur : la transformation Recherche dynamique <nom de la transformation> a le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> que la transformation Recherche dynamique <nom de la transformation> du même TLOG.
Explication:	Vous ne pouvez pas partager deux recherches dynamiques dans le même groupe d'ordre de chargement de cible.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le préfixe du nom de fichier cache. Sinon, utilisez un préfixe unique pour partager le cache avec la transformation Recherche dans un autre groupe d'ordre de chargement de cible.

CMN_1644	Erreur : la transformation Recherche dynamique <nom de la transformation> a le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> que la transformation Recherche statique <nom de la transformation> du même TLOG.
Explication:	Vous ne pouvez pas partager les recherches statiques et dynamiques ou deux recherches dynamiques dans le même groupe d'ordre de chargement de cible.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le préfixe du nom de fichier cache. Sinon, utilisez un préfixe unique pour partager le cache avec la transformation Recherche dans un autre groupe d'ordre de chargement de cible.
CMN_1645	Erreur : échec d'obtention d'un accès partagé aux fichiers cache <noms des fichiers cache>. [dat/idx] pour la recherche <transformation Recherche>.
Explication:	Une session essaie de lire depuis un fichier cache tandis qu'une autre session est toujours en train d'écrire sur celui-ci.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez que la première session soit terminée, puis exécutez la session.
CMN_1646	Erreur : échec d'obtention d'un accès exclusif aux fichiers cache <noms des fichiers cache>. [dat/idx] pour la recherche <transformation Recherche>.
Explication:	Une session essaie d'écrire sur un fichier cache tandis qu'une autre session est toujours en train de le lire.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez que la première session soit terminée, puis exécutez la session.
CMN_1647	Erreur : échec de mise à niveau vers un accès exclusif aux fichiers cache <noms des fichiers cache> pour la recherche <transformation Recherche>.
Explication:	Une session essaie d'écrire sur un fichier cache tandis qu'une autre session est toujours en train de le lire.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez que la première session soit terminée, puis exécutez la session.
CMN_1650	Tentative d'insertion d'une ligne dupliquée dans un cache de recherche dynamique <nom de transformation Recherche>. Le cache de recherche dynamique ne prend en charge que les clés de condition unique.
Explication:	Vous avez configuré une transformation Recherche pour qu'elle utilise un cache de recherche dynamique et la table de recherche contient des lignes dupliquées.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les lignes dupliquées de la table de recherche, ou utilisez un cache statique.
CMN_1655	Erreur : les transformations Recherche <nom de la transformation> et <nom de la transformation> ont le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> mais des chaînes de connexion différentes <chaîne de connexion> et <chaîne de connexion>.
Explication:	Deux transformations Recherche ont des chaînes de connexion différentes, mais ont le même nom de fichier cache.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les chaînes de connexion correspondent.

CMN_1656	Erreur : Les transformations Recherche <nom de la transformation> et <nom de la transformation> ont le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> mais seule la dernière a un remplacement de requête <requête>.
Explication:	Deux transformations Recherche ont des remplacements de requête différents, mais ont le même nom de fichier cache.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous voulez partager le cache, utilisez le même remplacement de requête. Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche.
CMN_1657	Erreur : Les transformations Recherche <nom de la transformation> et <nom de la transformation> ont le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> mais des chaînes de remplacement différentes <chaîne de remplacement> et <chaîne de remplacement>.
Explication:	Deux transformations Recherche ont des remplacements de requête différents, mais ont le même nom de fichier cache.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous voulez partager le cache, utilisez le même remplacement de requête. Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche.
CMN_1658	Erreur : les transformations Recherche <nom de la transformation> et <nom de la transformation> ont le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> mais correspondent à des tables différentes <nom de table> et <nom de table>.
Explication:	Deux transformations Recherche ont des tables différentes, mais ont le même nom de fichier cache.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous voulez partager le cache, les noms des tables de recherche doivent correspondre. Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche.
CMN_1659	Erreur : la colonne de condition <nom de la colonne> de la recherche <nom de la transformation> (avec le cache existant) est introuvable dans la recherche <nom de la transformation> (qui essaie d'en trouver une à partager) bien qu'elles aient le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache>.
Explication:	Lorsqu'un mappage contient plusieurs transformations Recherche, la première recherche crée un fichier cache. La deuxième recherche essaie d'utiliser le même fichier cache, mais ne peut pas le faire car la condition ne correspond pas. Les deux recherches utilisant le même nom de fichier cache, la deuxième recherche ne peut pas créer de fichier cache.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des recherches. Si vous voulez partager le cache, assurez-vous que les transformations partagées utilisent les mêmes ports dans les conditions de recherche.
CMN_1660	Erreur : le nombre <nombre> de colonnes de condition de la recherche <nom de la transformation> est différent du nombre <nombre> de la recherche <nom de la transformation>, bien qu'elles aient le même préfixe de nom de fichier cache <nom de préfixe> et que <nom de fichier cache> doive être actualisé/mis à jour.
Explication:	La deuxième transformation Recherche utilise un sous-ensemble de colonnes de condition de la première transformation Recherche. Cependant, la deuxième transformation Recherche doit actualiser le cache. Le nombre de colonnes de condition doit être le même.

Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche. Si vous voulez partager le cache, assurez-vous que les transformations partagées utilisent les mêmes ports dans les conditions de recherche.
CMN_1661	Erreur : la colonne de sortie <nom de colonne> de la recherche <nom de la transformation> (qui essaie d'en trouver une à partager) est introuvable dans la recherche <nom de transformation> (avec le cache existant) bien qu'elles aient le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> et que <nom de fichier cache> doive être actualisé/mis à jour.
Explication:	La deuxième transformation Recherche utilise un sous-ensemble de colonnes de condition de la première transformation Recherche. Cependant, la deuxième transformation Recherche doit actualiser le cache. Le nombre de colonnes de condition doit être le même.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche. Si vous voulez partager le cache, assurez-vous que les transformations partagées utilisent les mêmes ports dans les conditions de recherche.
CMN_1662	Erreur : la colonne de sortie <nom de colonne> de la recherche <nom de la transformation> (qui essaie d'en trouver une à partager) est introuvable dans la condition ou les colonnes de sortie de la recherche <nom de transformation> (avec le cache existant) bien qu'elles aient le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache>.
Explication:	La deuxième transformation Recherche utilise un sous-ensemble de colonnes de sortie de la première transformation Recherche. Cependant, la deuxième transformation Recherche doit mettre à jour le cache. Le nombre de colonnes de sortie doit être le même.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche. Si vous voulez partager le cache, assurez-vous que les transformations partagées utilisent les mêmes ports dans les conditions de recherche.
CMN_1663	Erreur : le nombre <nombre> de colonnes de sortie de la recherche <nom de la transformation> est différent du nombre <nombre> de la recherche <nom de transformation>, bien qu'elles aient le même préfixe de nom de fichier cache <nom de fichier cache> et que <nom de fichier cache> doive être actualisé/mis à jour.
Explication:	La deuxième transformation utilise un sous-ensemble de colonnes de sortie de la première transformation Recherche. Cependant, la deuxième transformation Recherche doit actualiser le cache. Le nombre de colonnes de sortie doit être le même.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas partager le cache, remplacez le nom du fichier par l'une des transformations Recherche. Si vous voulez partager le cache, assurez-vous que les transformations partagées utilisent les mêmes ports dans les conditions de recherche.
CMN_1664	Erreur : ID hors séquence à générer pour le port <nom du port> de la recherche <nom de la transformation> pour insertion.
Explication:	Vous avez atteint la limite des ID de séquence uniques pouvant être générés pour l'insertion de lignes dans le cache de recherche dynamique.
Réponse de l'utilisateur :	Contrôlez la valeur de ce port dans les lignes utilisées pour l'initialisation du cache de recherche. Essayez de modifier la valeur.
CMN_1665	Erreur : échec de formation de la ligne de clé pour insertion dans le fichier cache d'index pour la recherche <nom de la transformation>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1666	Erreur : échec de formation de la ligne de données pour insertion dans le fichier cache de données pour la recherche <nom de la transformation>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1667	Erreur : échec d'insertion de la ligne pour la recherche <nom de la transformation>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1675	Le cache pour la recherche <nom de la transformation Recherche> attend le remplacement de recherche <remplacement SQL>, mais le fichier cache <nom de fichier> comporte <remplacement SQL>.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache nommé persistant, et le remplacement SQL de la recherche a été modifié entre deux exécutions de session.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche, ou remplacez le remplacement SQL de recherche par le précédent.
CMN_1677	Erreur : le fichier cache <nom du fichier cache> requis pour la transformation Recherche non nommée <nom de la transformation> dans ce mappage semble avoir été créé par une transformation Recherche de cache nommée.
Explication:	Une autre session avec un cache de recherche nommé dans le mappage utilisant ce fichier cache est peut-être en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des noms de fichiers cache uniques pour la transformation Recherche nommée.
CMN_1678	Erreur : le fichier cache <nom du fichier cache> requis pour la transformation Recherche nommée <nom de la transformation> dans ce mappage semble avoir été créé par une transformation Recherche de cache non nommée.
Explication:	Une autre session avec une transformation Recherche non nommée dans le mappage utilisant ce fichier cache est peut-être en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des noms de fichiers cache uniques pour la transformation Recherche nommée.
CMN_1679	Avertissement : un préfixe de nom de fichier cache <préfixe> a été spécifié pour la transformation Recherche <nom de la transformation>, mais il n'est pas marqué comme persistant. Le préfixe du nom de fichier cache sera ignoré.
Explication:	La transformation Recherche a été configurée pour utiliser un préfixe de nom de fichier cache, mais n'a pas été configurée pour un cache de recherche persistant. Vous ne pouvez utiliser un préfixe de nom de fichier cache qu'avec un cache de recherche persistant.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez les propriétés de recherche pour supprimer le préfixe de nom de fichier cache ou utilisez un cache persistant.

CMN_1683	Erreur : la recherche statique <recherche> doit supprimer un fichier cache <nom du fichier cache> créé par une recherche dynamique <nom de la transformation> dans un TLOG précédent à l'aide de paramètres différents.
Explication:	Une transformation Recherche dynamique a créé un fichier cache dans un précédent groupe d'ordre de chargement de cible d'un mappage. Une transformation Recherche statique utilise le même nom de fichier cache et ne peut pas le supprimer.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des noms de fichiers cache uniques pour les transformations.
CMN_1684	Erreur : la recherche dynamique <nom de la transformation> doit supprimer un fichier cache <nom du fichier cache> créé par une recherche statique <nom de la transformation> dans un TLOG précédent à l'aide de paramètres différents.
Explication:	Une transformation recherche statique a créé un fichier cache dans un précédent groupe d'ordre de chargement de cible d'un mappage. Une transformation Recherche dynamique utilise le même nom de fichier cache et ne peut pas le supprimer.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des noms de fichiers cache uniques pour les transformations.
CMN_1686	Erreur lors de l'allocation de <nombre d'octets requis> dans la mémoire pour la transformation du cache : <nom de la transformation>.
Explication:	Vous avez spécifié une taille de cache supérieure à la quantité que le système peut allouer.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la taille de cache de la transformation, ou augmentez la mémoire virtuelle disponible dans la machine.
CMN_1687	Erreur : cache non activé pour la transformation Recherche dynamique <nom de la transformation>.
Explication:	Dans la session, vous avez désactivé la mise en cache pour une transformation Recherche configurée pour utiliser un cache dynamique.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous configurez une transformation Recherche avec un cache dynamique, vous devez activer la mise en cache dans la session.
CMN_1689	Échec d'allocation de <nombre> octets depuis la mémoire du processus pour [pool du tampon DTM].
Explication:	Mémoire de processus insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la taille du pool du tampon DTM, ou libérez des ressources système.
CMN_1691	Le cache attend le port <nom du port> mais le fichier cache l'a dans un type de données différent et ne peut pas être utilisé. Un nouveau fichier cache sera créé.
Explication:	Deux transformations Recherche sont configurées pour partager un cache de recherche, mais les types de données des colonnes en cache dans les transformations Recherche ne correspondent pas.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous utilisez un cache nommé, vérifiez que les structures de mise en cache correspondent. Si vous utilisez un cache non nommé, vérifiez que les structures de mise en cache sont compatibles.

CMN_1694	Événement de base de données incapable de définir DBARITHABORT : les exceptions arithmétiques de Microsoft SQL Server n'annuleront pas l'exécution de la requête.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à définir l'option de base de données DBARITHABORT pour une connexion de base de données à Microsoft SQL Server.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que Microsoft SQL Server est en cours d'exécution et vérifiez les paramètres réseau Microsoft SQL Server afin qu'Integration Service puisse se connecter à la base de données et définir l'option DBARITHABORT.
CMN_1695	Événement de base de données incapable de définir les options : les options ne peuvent être définies dans Microsoft SQL Server.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à définir les options de base de données pour une connexion de base de données à Microsoft SQL Server.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que Microsoft SQL Server est en cours d'exécution et que vous pouvez définir la connexion de base de données et les options de connexion de base de données.
CMN_1701	Erreur : les données pour la recherche <nom de la transformation> obtenues à partir de la base de données ne sont pas triées sur les ports de condition. Veuillez vérifier votre remplacement SQL de recherche.
Explication:	Vous avez spécifié un remplacement SQL pour cette transformation Recherche et avez spécifié la clause ORDER BY de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous remplacez la clause ORDER BY de la requête de recherche, vous devez placer les ports de condition en premier.
CMN_1702	Erreur d'attachement à la mémoire partagée du système <ID> pour <mémoire partagée du gestionnaire de charge> à l'adresse <adresse>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>. (UNIX uniquement)
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1703	Erreur d'attachement à la mémoire partagée du système <ID> pour <mémoire partagée du gestionnaire de charge> à l'adresse <adresse>. L'erreur système est : <numéro d'erreur>. (Windows uniquement)
Explication:	L'adresse que vous avez spécifiée dans l'adresse de base de mémoire partagée est déjà utilisée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'adresse dans la configuration de Integration Service.
CMN_1704	Erreur d'attachement à la mémoire partagée du système <ID> pour <mémoire partagée du gestionnaire de charge>. Attachement attendu à l'adresse <adresse>, mais attachement à <adresse>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

CMN_1705	Erreur d'attachement à la mémoire partagée du système <ID> car elle a été supprimée.
Explication:	Le gestionnaire de chargement a été interrompu de façon inattendue. Ou la mémoire partagée du système a été supprimée manuellement à l'aide de la commande <i>ipcrm</i> .
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez Integration Service.
CMN_1715	La requête de recherche <transformation Recherche> contient un ou des caractères non valides dans la page de code de la connexion de base de données. Le caractère non valide démarre à la position <position de caractère> de la requête.
Explication:	La requête de recherche contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas codés dans l'ensemble de caractères de la page de code de la base de données de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Identifiez le caractère non valide référencé dans le journal de session. Modifiez la requête de recherche pour qu'elle contienne des caractères codés dans les ensembles de caractères de la page de code de Integration Service et de celle de la base de données de recherche. Vous pouvez également configurer la base de données de recherche pour qu'elle utilise une page de code contenant un codage pour l'ensemble de caractères des données de recherche et qui soit compatible avec la page de code de Integration Service.
Explication:	La base de données de recherche utilise une page de code qui n'est pas prise en charge par PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code pour la base de données de recherche prise en charge par PowerCenter et qui contient un codage pour l'ensemble de caractères des données de recherche.
CMN_1720	Le cache de recherche persistant a été créé dans un format incompatible avec cette version.
Explication:	Vous avez mis à niveau une session utilisant un cache de recherche persistant et Integration Service l'a exécuté pour la première fois depuis la mise à niveau.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Integration Service reconstruit le cache depuis la table de recherche.
CMN_1764	Échec de suppression du fichier <nom du fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu supprimer le fichier cache spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1765	Échec d'ouverture du fichier <nom du fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier cache spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1766	Échec de recherche du fichier <nom du fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support technique interne.

CMN_1767	Échec de ftell du fichier <nom du fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support technique interne.
CMN_1768	Échec de troncation du fichier <nom du fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu tronquer le fichier cache spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1769	Cache de récupération incohérent.
Explication:	Integration Service ne peut pas exécuter la session activée pour la récupération car le fichier cache de récupération ne contient pas de données valides.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Supprimez tous les fichiers cache de récupération associés à la session et exécutez la session avec la récupération désactivée afin de créer un fichier cache. Pour déterminer quel fichier cache de récupération est associé à la session, comparez l'heure de dernière modification du fichier à l'heure d'échec de la session. Si les heures sont presque les mêmes, vous pouvez associer le fichier cache à la session.</p> <p>Vous pouvez également vous référer aux noms des fichiers cache pour déterminer quels fichiers sont associés à la session. Les noms des fichiers cache de récupération ont le format suivant :</p> <pre>pmgmd_metadata_<repository ID>_<workflow ID>_<folder ID>_<session ID>_<transformation ID>_<partition ID>_<group ID>_<checkpoint ID>_<sequence number>.dat</pre> <p>Par exemple, dans le nom de fichier suivant, l'identifiant de session est 102 :</p> <pre>pmgmd_metadata_7661f424_379f_11d7_947e_f63b53abfef7_103_2_102_0_0_1_1.dat</pre> <p>Utilisez la vue MX REP_LOAD_SESSIONS sur la base de données du référentiel pour déterminer le nom de la session associée à l'identifiant de session. Vous pouvez utiliser REP_LOAD_SESSIONS pour voir les informations sur les sessions réutilisables.</p>
CMN_1770	Le consommateur du cache de récupération est enregistré plusieurs fois.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1771	La connexion <connexion de base de données> est ambiguë. Le nom de connexion existe à la fois dans la connexion relationnelle et dans la connexion d'application.
Explication:	<p>Vous avez spécifié dans la propriété de session Informations d'emplacement d'une transformation Recherche ou dans la propriété de session Informations de connexion d'une transformation Procédure stockée, un nom de connexion de base de données qui existe à la fois en tant que connexion de base de données relationnelle et d'application. Lorsque Integration Service exécute la session, il ne peut pas déterminer quelle connexion utiliser.</p> <p>Cela peut se produire lorsque vous spécifiez le nom de la connexion de base de données pour la transformation dans le concepteur et que vous créez ensuite une session qui utilise le mappage. Cela peut également se produire lorsque vous entrez le nom de connexion dans la propriété de session.</p>

Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, sélectionnez le nom de connexion de base de données correct pour la transformation Recherche ou Procédure stockée.
CMN_1772	Le répertoire de cache de remise garantie des messages <nom du répertoire> est inexistant.
Explication:	Integration Service ne trouve pas le répertoire du fichier cache pour la récupération des messages.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire du fichier cache existe. Spécifiez le chemin d'accès correct au répertoire du fichier cache dans les propriétés de session. Si le répertoire de cache n'existe pas, créez un répertoire et spécifiez un chemin d'accès au répertoire dans les propriétés de session.
CMN_1773	Erreur : la connexion logique <connexion de base de données> dans le fichier d'en-tête de cache [fichier cache de recherche.dat] utilisée par la recherche <nom de la transformation Recherche> est soit une connexion non valide, soit elle existe à la fois dans les connexions de type Relationnel et Application.
Explication:	Dans une transformation Recherche mise en cache dans le concepteur, vous avez spécifié un nom de connexion de base de données qui existe à la fois comme connexion de base de données relationnelle et d'application dans le gestionnaire de workflow. Lorsque Integration Service exécute la session, il ne peut pas déterminer quelle connexion utiliser.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, sélectionnez le nom de connexion de base de données correct pour la transformation Recherche. Sinon, vous pouvez saisir « Relational: » avant le nom de la connexion s'il s'agit d'une connexion relationnelle, ou « Application: » s'il s'agit d'une connexion d'application.
CMN_1774	Erreur : la connexion logique <connexion de base de données> dans la recherche <nom de la transformation Recherche> est soit une connexion non valide, soit elle existe à la fois dans les connexions de type Relationnel et Application.
Explication:	Dans une transformation Recherche mise en cache dans le concepteur, vous avez spécifié un nom de connexion de base de données qui existe à la fois comme connexion de base de données relationnelle et d'application dans le gestionnaire de workflow. Lorsque Integration Service exécute la session, il ne peut pas déterminer quelle connexion utiliser.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, sélectionnez le nom de connexion de base de données correct pour la transformation Recherche. Sinon, vous pouvez saisir « Relational: » avant le nom de la connexion s'il s'agit d'une connexion relationnelle, ou « Application: » s'il s'agit d'une connexion d'application.
CMN_1775	Le répertoire de cache de récupération <nom du répertoire> n'est pas valide.
Explication:	Le nom du dossier du cache de récupération n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un chemin d'accès valide pour le dossier du cache de récupération dans les paramètres des propriétés, sous l'onglet Sources.
CMN_1777	La connexion <nom de la connexion de base de données> spécifiée ne peut pas exécuter de requête SQL et par conséquent ne peut pas être utilisée comme connexion de recherche ou de procédure stockée.
Explication:	Vous avez sélectionné pour une transformation Recherche ou Procédure stockée un type de connexion de base de données d'application qui n'est pas une base de données relationnelle.

Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une connexion de base de données relationnelle, ou sélectionnez une connexion de base de données d'application basée sur une base de données relationnelle, par exemple une connexion PeopleSoft.
CMN_1778	Échec de lecture du fichier <fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire les données du fichier cache spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1779	Échec d'écriture sur le fichier <fichier> : message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire les données sur le fichier cache spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1780	L'horodatage de remise garantie des messages a été modifié, le cache de messages sera vidé et la session continuera d'être exécutée.
Explication:	Ceci est un message d'information. Le mappage ou les propriétés de session du développeur de tâche ont changé depuis la dernière exécution de la session. Le cache de récupération des messages sera supprimé et la session continuera d'être exécutée.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
CMN_1781	Erreur : une connexion doit être spécifiée pour \$Target lors de l'utilisation de la fonction 3.5 LOOKUP.
Explication:	Une expression du mappage utilise la fonction LOOKUP et vous n'avez pas spécifié de connexion de base de données pour la propriété de session Valeur de connexion \$Target.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une connexion de base de données pour la propriété de session Valeur de connexion \$Target dans les paramètres des options générales, sous l'onglet Propriétés des propriétés de session. Lorsque vous créez une session basée sur un mappage qui utilise la fonction LOOKUP, vous devez spécifier la connexion de base de données pour la valeur de connexion \$Source ou \$Target dans les propriétés de session.
CMN_1782	Erreur : une connexion doit être spécifiée pour \$Source lors de l'utilisation de la fonction 3.5 LOOKUP.
Explication:	Une expression du mappage utilise la fonction LOOKUP et vous n'avez pas spécifié de connexion de base de données pour la propriété de session Valeur de connexion \$Source.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une connexion de base de données pour la propriété de session Valeur de connexion \$Source dans les paramètres Options générales, sous l'onglet Propriétés des propriétés de session. Lorsque vous créez une session basée sur un mappage qui utilise la fonction LOOKUP, vous devez spécifier la connexion de base de données pour la valeur de connexion \$Source ou \$Target dans les propriétés de session.
CMN_1784	Chaîne de connexion <nom de connexion dans la propriété Informations d'emplacement> trop longue. La longueur maximale autorisée est de <longueur maximale>.
Explication:	Vous avez spécifié un nom de connexion de base de données trop long dans la propriété de session Informations d'emplacement d'une transformation Recherche.

Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le nom de connexion de base de données dans le navigateur de connexion relationnelle ou d'application.
CMN_1785	Le remplacement SQL de recherche <transformation Recherche> fait référence à des paramètres de mappage ou variables qui ne peuvent pas être résolus correctement.
Explication:	Vous avez référencé un paramètre de mappage ou une variable dans le remplacement SQL de recherche, mais Integration Service n'a pas pu résoudre le paramètre ou la variable vers le texte.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le remplacement SQL de recherche et vérifiez que vous avez correctement orthographié le paramètre de mappage ou la variable. Vérifiez également que vous avez déclaré le paramètre de mappage ou la variable dans le mappage.
CMN_1786	Erreur : échec de mise à jour de la ligne pour la recherche <transformation Recherche>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à jour la ligne dans le cache de recherche dynamique.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
CMN_1796	Une erreur est survenue pendant l'écriture du ou des messages précédents sur ce fichier journal. Ces messages ont peut-être été perdus. Veuillez vérifier l'espace disque disponible.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur pendant l'écriture sur le fichier journal du serveur, certainement parce que la machine hébergeant ce fichier est à cours d'espace disque. Les messages relatifs à la tâche qu'Integration Service était en train d'exécuter à ce moment ont été perdus.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disponible sur la machine hébergeant le fichier journal du serveur.
CMN_1798	Le cache pour la recherche <nom de la transformation Recherche> attend <nombre> partitions, mais le fichier cache <nom de fichier> comporte <nombre> partitions.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache nommé persistant, et le nombre de partitions du pipeline que contient la transformation Recherche a été modifié entre deux exécutions de session.
Réponse de l'utilisateur :	Remettez en cache la source de recherche, ou remplacez le nombre de partitions par le nombre précédent.
CMN_1800	Erreur : la recherche <nom de la transformation Recherche> avec le préfixe de nom de fichier cache <nom de préfixe> est configurée pour <nombre de partitions> partitions, mais une autre recherche <nom de la transformation Recherche> avec le même préfixe de nom de fichier cache est configurée pour <nombre de partitions> partitions.
Explication:	Vous pouvez configurer deux transformations Recherche d'un mappage pour qu'elles partagent un cache nommé, mais vous ne pouvez configurer qu'une seule transformation pour le partitionnement du cache. Integration Service ne peut pas partager un cache partitionné avec un cache non partitionné.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez les propriétés de session et configurez les deux transformations Recherche avec un point de partition par clés automatiques de hachage, ou aucune des transformations avec un point de partition par clés automatiques de hachage. Modifiez le mappage afin que les transformations Recherche ne partagent pas un cache.

Explication:	Vous avez configuré deux transformations Recherche de groupes d'ordre de chargement de cible distincts pour qu'elles partagent un cache nommé, mais avez configuré un nombre différent de partitions pour les groupes d'ordre de chargement de cible.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez les propriétés de session et configurez le même nombre de partitions pour chaque transformation Recherche. Modifiez le mappage afin que les transformations Recherche ne partagent pas un cache.
CMN_1801	Erreur : la recherche <nom de la transformation Recherche> et la recherche <nom de la transformation Recherche> avec le préfixe de nom de fichier cache <nom de préfixe> sont configurées pour un cache partitionné, mais ont des colonnes de condition dans un ordre différent.
Explication:	Vous avez ajouté des points de partition par clés automatiques de hachage à deux transformations Recherche configurées pour partager un cache nommé, mais les colonnes de condition des transformations ne correspondent pas. Lorsque vous utilisez un partitionnement de cache avec un cache nommé, les colonnes de conditions des transformations Recherche doivent être identiques et dans le même ordre.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les points de partition par clés automatiques de hachage des transformations Recherche. Configurez les transformations Recherche avec des colonnes de condition identiques. Vérifiez qu'elles sont dans le même ordre.
CMN_1804	Le cache ne peut pas être vide pendant une exécution en mode récupération.
Explication:	Vous avez activé la récupération pour une session. Échec de la session. Le cache a été vidé avant que vous ne démarriez la session de récupération. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsqu'une session configurée pour la récupération échoue, assurez-vous que le cache n'est pas vidé avant le démarrage de la session de récupération.
CMN_1806	Échec d'obtention d'informations pour le fichier <fichier cache>. Message d'erreur : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le fichier cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1807	La version du cache ne correspond pas à <version>.
Explication:	Vous avez activé la récupération pour une session. Échec de la session. Le dossier du cache a été modifié avant que vous ne démarriez la session de récupération. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsqu'une session configurée pour la récupération échoue, assurez-vous que le fichier cache n'est pas modifié avant le démarrage de la session de récupération.
CMN_1808	La plateforme du cache ne correspond pas à <plateforme>.
Explication:	Vous avez activé la récupération pour une session. Échec de la session. Le cache de récupération a été déplacé vers une autre plateforme avant que vous ne démarriez la session de récupération. Par exemple, vous avez exécuté une session sous Windows pour lire des messages depuis une source TIBCO. Après l'échec de la session, le cache de récupération a été déplacé vers une plateforme UNIX. Vous avez essayé d'exécuter la session en mode récupération sous UNIX. Cela n'est pas autorisé.

Réponse de l'utilisateur :	Exécutez les sessions en mode récupération sur la même plateforme que la session initiale.
CMN_1809	Le nombre partitions ne correspond pas à <nombre>.
Explication:	Vous avez activé la récupération pour une session. Échec de la session. Le nombre de partitions de la session a changé avant que vous ne démarriez la session de récupération. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsqu'une session configurée pour la récupération échoue, assurez-vous que le nombre de partitions n'est pas modifié avant le démarrage de la session de récupération.
CMN_1813	ERREUR : certains fichiers cache avec le préfixe de nom <préfixe de nom> pour la recherche <nom de la transformation Recherche> sont manquants ou non valides.
Explication:	Vous avez exécuté une session avec plusieurs partitions qui utilise un cache de recherche persistant nommé, mais Integration Service ne peut pas accéder à certains fichiers caches.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que Integration Service peut accéder à tous les fichiers caches de chaque partition. Sinon, supprimez tous les fichiers caches nommés persistants existants et réexécutez la session. Si aucun fichier cache persistant nommé n'existe, Integration Service reconstruit les fichiers caches persistants.
CMN_1836	Erreur : les données pour la recherche obtenues à partir du fichier ne sont pas triées sur les ports de condition.
Explication:	Vous avez exécuté une session de recherche de fichier plat configurée pour une entrée triée, mais les données des colonnes de condition ne sont pas groupées.
Réponse de l'utilisateur :	Décochez l'option d'entrée triée dans la transformation Recherche. Assurez-vous que les données des colonnes de conditions sont groupées.
CMN_1919	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'obtention d'informations du chargeur Teradata .
Explication:	Integration Service n'a pas pu obtenir les informations depuis le référentiel pour générer le fichier de contrôle Teradata.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la machine de Integration Service peut se connecter à celle du Repository Service, et que la machine du Repository Service peut se connecter au référentiel. Vérifiez que la machine du référentiel est branchée et connectée au réseau.
CMN_1920	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'obtention d'informations de fichier plat requises pour le chargeur.
Explication:	Integration Service n'a pas pu obtenir les informations depuis le référentiel pour générer le fichier de contrôle Teradata.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la machine de Integration Service peut se connecter à celle du Repository Service, et que la machine du Repository Service peut se connecter au référentiel. Vérifiez que la machine du référentiel est branchée et connectée au réseau.
CMN_1921	Erreur du chargeur externe. Le fichier de contrôle sera généré pour la première partition uniquement.
Explication:	Vous avez essayé de remplacer le fichier de contrôle par une partition différente de la première partition dans la définition cible Teradata. Integration Service n'utilise que le fichier de contrôle spécifié dans la première partition lorsque vous créez plusieurs partitions dans une session qui utilise Multiload ou Fastload pour charger vers Teradata.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de contrôle de la première partition de la session utilise les attributs que vous désirez pour la session.
CMN_1922	Erreur du chargeur externe. La mise à jour n'est pas valide pour l'instance cible <nom de définition cible> car aucune clé principale n'est mappée à la cible.
Explication:	La table cible Teradata n'a pas de clé principale, Integration Service ne peut donc pas générer un fichier de contrôle et mettre à jour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une clé principale sur la table cible et réexécutez la session.
CMN_1923	Erreur du chargeur externe. La mise à jour n'est pas valide pour l'instance cible <nom de définition cible> car aucun champ non-clé n'est mappé à la cible.
Explication:	La colonne de clé principale dans la définition cible Teradata n'est pas connectée à une transformation en amont dans le mappage. Integration Service ne peut pas générer un fichier de contrôle ni mettre à jour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez la colonne de clé principale dans la définition cible Teradata à un port en amont dans le mappage. Réexécutez la session.
CMN_1924	Erreur du chargeur externe. La suppression n'est pas valide pour l'instance cible <nom de la définition cible> car aucune clé principale n'est mappée à la cible.
Explication:	La colonne de clé principale dans la définition cible Teradata n'est pas connectée à une transformation en amont dans le mappage. Integration Service ne peut pas générer un fichier de contrôle ni mettre à jour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez la colonne de clé principale dans la définition cible Teradata à un port en amont dans le mappage. Réexécutez la session.
CMN_1926	Erreur : le chargeur externe Teradata requiert une clé principale sur la table <nom de la table cible> en mode de chargement <mode de chargement>.
Explication:	La connexion du chargeur externe Teradata utilise le mode de chargement spécifié, tel que update ou upsert, mais la table cible n'a pas de clé principale. La table cible doit avoir une clé principale pour qu'Integration Service utilise ce mode de chargement.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une clé principale sur la table cible et réexécutez la session.
CMN_1927	Erreur : impossible de définir un caractère null.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_1928	Erreur du chargeur externe. Upsert n'est pas valide pour l'instance cible <nom de définition cible> car la mise à jour n'est pas valide pour la cible.
Explication:	Integration Service ne peut pas réaliser d'upserts sur la table cible Teradata.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la table cible comporte une clé principale et que la colonne de clé principale dans la définition cible est connectée à une transformation en amont.

CMN_1929	Erreur du chargeur externe <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas générer le fichier de contrôle Teradata car certaines valeurs d'options du fichier de contrôle, telle que la valeur TPDID, sont manquantes.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la connexion du chargeur externe dans la session et saisissez une valeur pour toutes les options.
CMN_1986	Le service <nom du service> a rencontré une erreur pendant la communication avec le service de Licences : <code et message d'erreur>.
Explication:	Le service a rencontré une erreur pendant la communication avec le service de Licences.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_1989	Le service <nom du service> n'a pas de licence pour s'exécuter sur le nœud <nom du nœud>.
Explication:	Le service n'a pas de licence pour s'exécuter sur le système d'exploitation du nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Obtenez une licence pour exécuter le service sur le système d'exploitation. Configurez le service pour s'exécuter sur un autre nœud ayant la licence appropriée.
CMN_2005	Impossible de créer le fichier journal <nom du fichier journal> : <message d'erreur>.
Explication:	Le répertoire du journal n'est pas valide ou ne contient pas assez d'espace disque.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin d'accès et le répertoire de \$PMWorkflowLogDir et \$PMSessionLogDir dans la configuration d'Integration Service, les propriétés du workflow et les propriétés de session. L'utilisateur qui démarre le service Informatica sur le nœud doit avoir des autorisations d'écriture sur le répertoire. Créez un petit fichier dans le répertoire du journal pour vous assurer de ne pas être à court d'espace disque.
CMN_2006	Impossible de créer le fichier journal <nom du fichier journal>.
Explication:	Le répertoire du journal n'est pas valide ou ne contient pas assez d'espace disque.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin d'accès et le répertoire de \$PMWorkflowLogDir et \$PMSessionLogDir dans la configuration de Integration Service, les propriétés du workflow et les propriétés de session. L'utilisateur qui démarre le service Informatica sur le nœud doit avoir des autorisations d'écriture sur le répertoire. Créez un petit fichier dans le répertoire du journal pour vous assurer de ne pas être à court d'espace disque.
CMN_2018	Erreur : échec du développement du texte d'appel <texte> pour la transformation Procédure stockée <nom de la transformation>.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le texte d'appel de la procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètres et que sa valeur dans le fichier de paramètres correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le texte d'appel de la procédure stockée en raison d'une erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_2028	Integration Service ne peut pas analyser la variable utilisateur à l'emplacement <emplacement de la variable utilisateur> dans le fichier <fichier>.
Explication:	Integration Service ne trouve pas de valeur pour la variable utilisateur à l'emplacement spécifié dans le fichier de contrôle.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez dans les attributs de l'objet de connexion que la variable utilisateur est définie et contient la syntaxe correcte.
CMN_7136	Erreur : à la transformation <nom de la transformation>. L'un des pipelines de concaténation contient une transformation Contrôle de transaction. Ce mappage n'est plus valide car la TCT est une transformation active. Veuillez déplacer la TCT avant ou après la concaténation.
Explication:	Le mappage mis à niveau contient une branche de pipeline avec une transformation Contrôle de transaction concaténée avec une autre branche du même pipeline. Ce mappage n'est plus valide dans PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le mappage et déplacez la transformation Contrôle de transaction avant ou après la concaténation.
CMN_17800	Propriété <nom de la propriété> manquante.
Explication:	Une propriété obligatoire pour une transformation personnalisée n'existe pas. Vous avez peut-être modifié la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous recevez cette erreur pour une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE ou Préparation SAP/ALE, recréez la transformation.
CMN_17802	Port <port d'entrée/sortie> introuvable pour <numéro de port>.
Explication:	Integration Service ne trouve pas une colonne dans une transformation personnalisée. Vous avez peut-être modifié la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous recevez cette erreur pour une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE ou Préparation SAP/ALE, recréez la transformation.
CMN_17804	Port <numéro de port> : le type de transformation <type de données de transformation> est incompatible avec le type SAP <type de données SAP>.
Explication:	Le type de données de la transformation et le type de données SAP ne sont pas compatibles pour la transformation spécifiée. Vous avez peut-être modifié la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous recevez cette erreur pour une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE ou Préparation SAP/ALE, recréez la transformation.
CMN_17807	Erreur de conversion de données pour le port <numéro de port> avec les données <données>.
Explication:	Integration Service a reçu des données provenant du système SAP. Le système SAP peut avoir envoyé des données avec une précision ou une échelle trop grande.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les types de données de la transformation sont compatibles avec les types de données SAP. Sinon, augmentez la précision ou l'échelle du port.
Explication:	Les données contiennent des incohérences.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_17808	Erreur de conversion de données pour le port <numéro de port>.
Explication:	Integration Service a reçu des données provenant du système SAP. Le système SAP peut avoir envoyé des données avec une précision ou une échelle trop grande.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les types de données de la transformation sont compatibles avec les types de données SAP. Sinon, augmentez la précision ou l'échelle du port.
Explication:	Les données contiennent des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_17809	Message de LastERREUR SAP : <message d'erreur>.
Explication:	Erreur SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_17810	La propriété <propriété> n'est pas valide.
Explication:	Le SequenceID ou la propriété Nom de fonction dans la transformation personnalisée n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous recevez cette erreur pour une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE ou Préparation SAP/ALE, recréez la transformation.
CMN_17815	Erreur d'allocation de mémoire.
Explication:	Erreur de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support technique interne.
CMN_17816	Erreur lors de la tentative d'installation de la structure SAP <structure>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_17817	Perte de connexion au système SAP.
Explication:	La connexion SAP peut avoir expiré en raison de la longueur de la session PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session.
CMN_17818	Erreur d'ajout d'une ligne à la table interne SAP.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_17825	La valeur de la propriété <propriété> n'est pas spécifiée.
Explication:	Aucune valeur n'est indiquée pour la propriété spécifiée.

Réponse de l'utilisateur :	<p>Si vous recevez cette erreur pour une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE ou Préparation SAP/ALE, recréez la transformation.</p> <p>Si vous recevez cette erreur pour une transformation Préparation IDoc SAP/ALE, examinez les propriétés de la transformation pour savoir si elles contiennent la valeur requise pour la propriété spécifiée. Sinon, recréez la transformation.</p>
CMN_17829	Échec de connexion au système SAP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au système SAP car l'interface SAP RFC/BAPI ou la connexion d'application SAP_ALE_IDoc_Writer contient des valeurs non valides pour plusieurs attributs de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la connexion d'application contient des valeurs valides pour le nom d'utilisateur, le mot de passe et les attributs de la chaîne de connexion.
CMN_17831	Un nom de fichier source incorrect peut avoir été spécifié dans la session.
Explication:	Le nom de fichier source spécifié pour la transformation 6.x IDoc_Writer AEP peut être incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom du fichier source est correct.
CMN_17833	Les types de données binaires ne sont pas pris en charge dans les mappages de fonction RFC/BAPI. Déconnectez le port <nom de port> dans le mappage.
Explication:	Les types de données binaires PREC et LRAW ne sont pas pris en charge dans les mappages de fonction RFC/BAPI. Si un port utilise ces types de données, vous ne pouvez pas le connecter dans le mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Déconnectez le port spécifié.
CMN_17838	La page de code SAP <page de code> n'est pas compatible avec la page de code de la connexion <page de code>.
Explication:	La page de code spécifiée dans la connexion d'application de l'interface SAP RFC/BAPI n'est pas compatible avec le serveur SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la page de code entrée pour la connexion d'application est compatible avec le serveur SAP.
CMN_17839	La page de code SAP <page de code> n'est pas compatible avec la page de code de Integration Service.
Explication:	La page de code spécifiée pour Integration Service n'est pas compatible avec le serveur SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la page de code de Integration Service est compatible avec le serveur SAP.
CMN_17840	Dépassement de capacité de données <données> au port <numéro de port>. Voyez ci-dessous pour trouver la ligne de l'erreur.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur de ligne. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal d'erreurs de la session pour déterminer quelle ligne contient l'erreur et obtenir plus d'informations sur l'erreur.

CMN_17848	La valeur de la propriété <TypeOfAEP> devrait être <valeur>.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP contient une valeur non valide pour la propriété TypeOfAEP.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez la valeur spécifiée pour la propriété TypeOfAEP.
CMN_17851	Impossible d'obtenir la propriété cible <propriété>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_17853	Seuil d'erreurs atteint pour la session.
Explication:	Integration Service a atteint le seuil d'erreurs configuré dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les erreurs dans les données. Augmentez le seuil d'erreurs.
CMN_17856	La longueur du champ de contrôle <champ de contrôle> ne peut être supérieure à la précision <valeur>.
Explication:	La longueur du champ de contrôle dépasse la précision définie pour ce dernier.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les erreurs dans les données. Augmentez la précision du champ de contrôle.
CMN_65011	L'instance de recherche <nom> utilise un cache dynamique. Cependant, le workflow est configuré pour s'exécuter simultanément avec le même nom d'instance. Cette combinaison n'est pas prise en charge.
Explication:	La transformation Recherche utilise un cache dynamique et le workflow est configuré pour s'exécuter simultanément avec le même nom d'instance.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la transformation Recherche pour utiliser un cache statique ou définissez des noms uniques pour chaque instance de workflow.
CMN_65013	Échec d'initialisation du processus d'aide pour pmimprocess : <message d'erreur>.
Explication:	Une erreur interne s'est produite pendant l'utilisation d'un profil du système d'exploitation pour exécuter un workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
CMN_65014	Integration Service n'a pas réussi à démarrer le processus enfant : <message d'erreur>.
Explication:	Une erreur interne s'est produite pendant l'utilisation d'un profil du système d'exploitation pour exécuter un workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

CMN_65015	Integration Service n'a pas réussi à ouvrir un canal <nom du canal> pour lire le fichier de paramètres, effectuer une tâche d'attente de fichier ou lire un journal de session.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à ouvrir un canal pour lire le fichier de paramètres, effectuer une tâche d'attente de fichier ou lire un journal de session.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_65016	Processus enfant <id processus enfant> terminé de façon inattendue.
Explication:	Un processus enfant de <i>pmimprocess</i> s'est terminé de façon inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_65017	Integration Service n'a pas pu utiliser les profils du système d'exploitation car pmimprocess n'était pas configuré.
Explication:	<i>pmimprocess</i> n'était pas configuré.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez l'utilisateur et les groupes à mettre en racine et activez le bit setuid pour <i>pmimprocess</i> avant d'utiliser les profils du système d'exploitation.
CMN_65018	Le workflow a échoué car le nom d'utilisateur du système d'exploitation spécifié dans le profil du système d'exploitation n'est pas valide.
Explication:	Le profil du système d'exploitation contient un nom d'utilisateur du système d'exploitation non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'utilisateur du système d'exploitation est valide pour les nœuds du domaine.
CMN_65019	Erreur lors de l'utilisation de profils du système d'exploitation pour exécuter un workflow. Contactez le support client international Informatica.
Explication:	Une erreur interne s'est produite pendant l'utilisation d'un profil du système d'exploitation pour exécuter un workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_65020	Échec de pmimprocess pour l'ajout d'une variable d'environnement de chemin de bibliothèque.
Explication:	<i>pmimprocess</i> n'a pas réussi à ajouter une variable d'environnement de chemin de bibliothèque.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
CMN_65025	Fichier de récupération <nom du fichier de récupération> incohérent. La taille attendue du fichier de récupération est <taille attendue du fichier de récupération>, mais la taille du fichier de récupération est <taille du fichier de récupération>.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session en mode démarrage à froid.

CMN_65040	Fichier de récupération <nom du fichier de récupération> incohérent. La taille <taille du fichier de récupération> est inférieure à la taille minimale de 4 octets.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session en mode démarrage à froid.
CMN_65050	Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur SMTP.
Explication:	Le serveur SMTP a peut-être besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez les exigences de connexion sur le serveur SMTP. Pour plus d'informations sur la configuration de Integration Service pour l'envoi d'e-mails SMTP sous Windows, consultez le <i>Guide des bases du workflow PowerCenter</i> .
CMN_65051	Integration Service n'a pas pu envoyer un courrier électronique au serveur SMTP.
Explication:	Il est possible que la machine du serveur SMTP ne soit pas accessible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la machine de Integration Service peut accéder à la machine du serveur SMTP. Pour plus d'informations sur la configuration de Integration Service pour l'envoi d'e-mails SMTP sous Windows, consultez le <i>Guide des bases du workflow PowerCenter</i> .
CMN_65052	Le délai d'attente a expiré avant que Integration Service n'ait pu se connecter au serveur SMTP.
Explication:	Les propriétés personnalisées du serveur SMTP pour le processus de Integration Service peut contenir des valeurs non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les valeurs des propriétés personnalisées. Pour plus d'informations sur la configuration de Integration Service pour l'envoi d'e-mails SMTP sous Windows, consultez le <i>Guide des bases du workflow PowerCenter</i> .
CMN_65057	Integration Service n'a pas pu localiser le serveur SMTP car l'adresse du serveur n'est pas valide.
Explication:	La propriété personnalisée de l'adresse du serveur SMTP pour le processus de Integration Service peut contenir une adresse de serveur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'adresse du serveur dans la propriété personnalisée. Pour plus d'informations sur la configuration de Integration Service pour l'envoi d'e-mails SMTP sous Windows, consultez le <i>Guide des bases du workflow PowerCenter</i> .
CMN_65070	ERREUR : condition de cache dynamique de mise à jour non valide pour la transformation Recherche.
Explication:	La transformation Recherche dynamique n'a pas d'expression conditionnelle pour mettre à jour le cache dynamique.
Réponse de l'utilisateur :	Créez une expression qui renvoie une valeur booléenne ou numérique.
CMN_65071	Erreur : la transformation Recherche [{0}] et la transformation Recherche [{1}] avec le préfixe de nom de fichier cache [{2}] partagent le même cache nommé, mais ont des stratégies de correspondance incompatibles.
Explication:	Une transformation Recherche qui renvoie plusieurs lignes partage un cache de recherche avec une transformation Recherche qui renvoie une ligne pour chaque ligne d'entrée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les transformations Recherche partageant le même cache nommé ont les mêmes propriétés de correspondances multiples.

Messages CNX

CNX_53117	Échec du traitement de l'ID de la demande <ID demande>, opcode demande <ID opération de demande>, opcode réponse <ID opération de réponse>. Statut de renvoi : <statut de renvoi>.
Explication:	L'agent du référentiel n'a pas réussi à terminer l'opération demandée.
Réponse de l'utilisateur :	Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica.
CNX_53119	Le thread a reçu une notification pour forcer la fermeture de la connexion client.
Explication:	Une connexion de référentiel s'est terminée car un administrateur de référentiel ou de domaine a mis fin à la connexion client.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'administrateur n'a pas besoin que tous les utilisateurs soient déconnectés du référentiel pour la maintenance ou autre. Puis retentez l'opération dans le client PowerCenter.

Messages CONF

CONF_45006	Erreur : le gestionnaire de service n'a pas pu valider Integration Service <nom de Integration Service> car ce dernier n'a pas de référentiel associé.
Explication:	La validation de Integration Service a échoué car aucun référentiel associé n'était configuré pour Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez un référentiel associé pour Integration Service.

Messages CSE

CSE_34005	Integration Service n'a pas pu définir la clé de cryptage pour le cryptage.
Explication:	Integration Service n'a pas pu définir la clé de cryptage pour AES_ENCRYPT. Une erreur s'est produite dans l'algorithme Advanced Encryption Standard (AES). L'erreur peut se produire en cas d'erreur de faibles ressources système ou de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica et indiquez les données que vous essayez de crypter.
CSE_34010	Integration Service n'a pas pu définir la clé de cryptage pour le décryptage.
Explication:	Integration Service n'a pas pu définir la clé de cryptage pour AES_DECRYPT. Une erreur s'est produite dans l'algorithme Advanced Encryption Standard (AES). L'erreur peut se produire en cas d'erreur de faibles ressources système ou de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica et indiquez les données que vous essayez de décrypter.

CSE_34039	Integration Service n'a pas pu décrypter les données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu décrypter les données en raison d'une erreur de faibles ressources système ou de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica et indiquez les données que vous essayez de décrypter.
CSE_34040	Integration Service n'a pas pu crypter les données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu crypter les données en raison d'une erreur de faibles ressources système ou de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica et indiquez les données que vous essayez de crypter.
CSE_34041	Integration Service n'a pas pu compresser les données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu compresser les données en raison d'une erreur de faibles ressources système ou de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica et indiquez les données que vous essayez de compresser.
CSE_34042	Integration Service n'a pas pu décompresser les données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu décompresser les données en raison d'une erreur de faibles ressources système ou de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si l'erreur persiste, contactez le support client international Informatica et indiquez les données que vous essayez de décompresser.

Messages CTSDK

CTSDK_43000	Impossible de charger la bibliothèque <nom de bibliothèque> pour le plug-in <nom de plug-in>.
Explication:	Le plug-in a été mal installé ou est incompatible avec la version de PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Réinstallez le plug-in.
CTSDK_43001	Impossible de charger la bibliothèque <Nom de bibliothèque>.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas charger la bibliothèque spécifiée requise pour la transformation personnalisée. Il se peut que la bibliothèque ou les bibliothèques dépendantes ne figurent pas dans le répertoire approprié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la bibliothèque et toutes les bibliothèques dépendantes figurent dans le bon répertoire. Copiez toutes les DLL ou bibliothèques partagées dans l'emplacement spécifié dans la variable d'environnement définie sur le nœud du service d'intégration.
CTSDK_43002	Adresse de la fonction <nom de la fonction> introuvable pour le plug-in <nom du plug-in>.
Explication:	La fonction du plug-in n'est pas définie, ou est mal définie.

Réponse de
l'utilisateur :

Réinstallez le plug-in.

CTSDK_43003

Adresse de la fonction <nom de la fonction> introuvable.

Explication:

PowerCenter n'a pas pu charger la fonction spécifiée pour la transformation personnalisée.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que la bibliothèque et toute bibliothèque dépendante sont dans le bon répertoire.

Reconstruisez la bibliothèque.

CHAPITRE 6

Codes de message D

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages DBGR, 114](#)
- [Messages DMI, 119](#)
- [Messages DOM, 122](#)
- [Messages DS, 124](#)
- [Messages DSP, 125](#)

Messages DBGR

DBGR_25011

Aucune conversion en chaîne possible.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

DBGR_25013

Impossible de modifier le port dépendant.

Explication:

Vous avez essayé de modifier une clé générée ou d'autres ports dépendants.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

DBGR_25015

Champ introuvable.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

DBGR_25016

Condition par défaut autorisée uniquement sur les ports d'entrée, entrée/sortie ou de sortie.

Explication:

L'interruption conditionnelle IsDefault n'est pas autorisée sur d'autres ports, tels que les ports de variables.

Réponse de
l'utilisateur :

Utilisez la condition de point d'interruption ISDefault uniquement sur les ports d'entrée, entrée/sortie ou de sortie.

DBGR_25017	Échec d'initialisation de l'analyseur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25018	Condition de port non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25019	Le point d'interruption existe déjà.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25020	Point d'interruption introuvable.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25021	Aucun ID cible correspondant.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25022	Échec de la liste Alloc Bkpt.
Explication:	Mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'utilisation de la mémoire de la machine. Les autres processus utilisent peut-être trop de mémoire. Vous devrez peut-être augmenter l'espace d'échange libre.
DBGR_25024	Impossible de modifier les données pour les transformations à ce niveau de l'exécution.
Explication:	Erreur interne. Vous avez essayé de modifier un port pendant un point d'interruption d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25025	Impossible de modifier les données pour les transformations autres que la transformation en cours.
Explication:	Erreur interne. Vous avez essayé de modifier un port pendant un point d'interruption d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25026	Modification de type de ligne non autorisée pour cette transformation.
Explication:	Vous avez essayé de remplacer le type de ligne de cette transformation par un type autre que Filtre, Orienté données ou Routeur.

Réponse de l'utilisateur :	Vous ne pouvez remplacer le type de ligne que par les transformations Filtre, Routeur et Stratégie de mise à jour.
DBGR_25027	Impossible de modifier le port.
Explication:	Vous avez essayé de modifier un port en lecture seule.
Réponse de l'utilisateur :	Vous ne pouvez pas modifier un port en lecture seule.
DBGR_25028	L'utilisation du port <nom du port> dans la condition de débogage n'est pas valide. Il n'est peut-être pas connecté.
Explication:	Vous avez spécifié un port non connecté dans la colonne port de la condition d'un point d'interruption.
Réponse de l'utilisateur :	Un port non connecté a soit la valeur par défaut si elle est spécifiée, soit il a toujours une valeur null. Ne spécifiez pas la valeur dans une condition de débogage. Réalisez une connexion vers ce port, ou choisissez un port connecté.
DBGR_25029	L'utilisation du port <nom du port> comme valeur dans la condition de débogage n'est pas valide. Il n'est peut-être pas connecté.
Explication:	Vous avez spécifié un port non connecté dans la colonne valeur de la condition d'un point d'interruption lorsque la colonne type est port.
Réponse de l'utilisateur :	Un port non connecté a soit la valeur par défaut si elle est spécifiée, soit il a toujours une valeur null. Ne spécifiez pas la valeur dans une condition de débogage. Réalisez une connexion vers ce port, ou choisissez un port connecté.
DBGR_25030	Aucune transformation de ce type dans un pipeline.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25033	Erreur : échec de l'interface de connexion sendRequest pour ident pour reqType : <numéro>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25034	Erreur : échec de définition de sondage de l'interface de connexion pour reqType : <numéro>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25035	Erreur : échec de connexion de l'interface de connexion pour reqType : <type de demande>. Le client du débogueur est peut-être expiré si la durée de démarrage de session a dépassé la valeur de dépassement de délai spécifiée dans le Gestionnaire de workflow. Augmentez la valeur de dépassement de délai et réessayez.
Explication:	Le DTM n'a pas pu se connecter au concepteur car Integration Service a expiré.

Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la valeur de dépassement de délai pour la connexion de Integration Service dans le gestionnaire de workflow, et exécutez la session à nouveau.
DBGR_25036	Erreur : échec d'ouverture de l'interface de connexion pour reqType : <numéro>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25040	Erreur : ID de groupe non valide <numéro> spécifié pour modifier la transformation Routeur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25041	Erreur : index de groupe non valide <numéro> basé sur l'ID de groupe <numéro> spécifié pour modifier la transformation Routeur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
DBGR_25044	Différence de type de données : <valeur> ne peut être utilisée dans une condition avec le port <nom de port>.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide pour le type de données du port pour un point d'interruption conditionnel.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur est au format correct : MM/DD/YYYY hh:mm:ss.
DBGR_25045	Erreur dans la condition du point d'interruption : les ports <nom de port> et <nom de port> proviennent de groupes différents.
Explication:	Vous avez utilisé des ports provenant de groupes différents lors de la définition d'un point d'interruption conditionnel utilisant deux ports. Une transformation Normaliseur ou Qualificateur de source XML a des ports organisés en différents groupes. Integration Service lit les données provenant de ces ports un groupe après l'autre.
Réponse de l'utilisateur :	N'utilisez pas de ports provenant de différents groupes pour définir le point d'interruption conditionnel.
DBGR_25046	Erreur dans le point d'interruption <numéro> pour la transformation <nom de la transformation>. Motif : <motif>.
Explication:	Erreur lors de la définition du point d'interruption global.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le motif pour plus de détails.
DBGR_25047	Erreur sur le point d'interruption <numéro>. Motif : <motif>.
Explication:	Erreur lors de la définition du point d'interruption global.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le motif pour plus de détails.

DBGR_25048	La condition du point d'interruption ne peut pas être spécifiée pour le port binaire <port> <nom du port>.
Explication:	Vous avez essayé de spécifier une interruption conditionnelle à l'aide d'un port binaire.
Réponse de l'utilisateur :	Ne spécifiez pas une interruption conditionnelle pour un port binaire.
DBGR_25049	La transformation n'a encore reçu aucune donnée.
Explication:	Vous avez essayé d'évaluer une expression avant que Integration Service ne reçoive les données.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez qu'une ligne de données soit déplacée dans la transformation avant d'évaluer une expression.
DBGR_25050	Le port <nom du port> utilisé dans l'expression n'est pas connecté et n'a pas de valeur par défaut.
Explication:	Vous avez essayé d'évaluer une expression à l'aide d'un port non connecté et sans valeur par défaut. Un port d'expression ne reçoit jamais de valeur.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si une connexion de port a été supprimée. N'utilisez pas ce port dans une évaluation d'expression. Sinon, transmettez une valeur vers le port par une connexion valide.
DBGR_25059	Échec de création d'une interface de connexion pour écouter les connexions provenant du client <nom de la machine du client PowerCenter>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer une interface de connexion pour les connexions du débogueur. La machine du client PowerCenter peut avoir échoué pendant la connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session de débogage.
DBGR_25060	Échec de recherche d'un port disponible entre <DebuggerMinPort> et <DebuggerMaxPort> pour écouter les connexions provenant du client <nom de la machine du client PowerCenter>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à trouver un port disponible pour les connexions du débogueur.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Arrêtez les autres sessions de débogage ou attendez que ces sessions soient terminées avant de redémarrer la session de débogage actuelle.</p> <p>Augmentez la valeur DebuggerMaxPort pour fournir des ports supplémentaires pour le débogage sur Integration Service.</p>
DBGR_25061	Échec de notification au client du port en cours d'écoute.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à se connecter à la machine du client PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session de débogage.
DBGR_25062	Échec de notification au client du port en cours d'écoute : aucune connexion RepServer disponible.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à se connecter à Repository Service, ou a perdu la connexion à la machine du client PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session de débogage.
DBGR_25068	Échec d'obtention d'une connexion depuis le concepteur. Vérifiez les paramètres du réseau/pare-feu.
Explication:	Integration Service a dépassé le délai pendant l'attente de la connexion depuis le client PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les paramètres du réseau et du pare-feu. Augmentez la valeur de dépassement de délai pour la connexion de Integration Service et redémarrez la session de débogage.

Messages DMI

DMI_17501	Erreur lors de l'initialisation des générateurs d'arborescences pour la partition <partition>.
Explication:	Le fichier de métadonnées utilisé pour créer la transformation Préparation SAP DMI peut être non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Créez de nouveau la transformation Préparation SAP DMI.
DMI_17503	Au moins un champ autre que les clés principales et étrangères doit être connecté pour chaque groupe.
Explication:	Seules les clés principales et étrangères sont connectées. Au moins un autre port doit être connecté.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez au moins un port par groupe autre que les clés principales et étrangères.
DMI_17504	Erreur lors de la création d'une ligne d'entrée pour le groupe <groupe>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel Integration Service est exécuté pour traiter les données de l'IDoc dans la transformation Préparation SAP DMI.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
DMI_17505	Erreur lors de la définition des données pour le champ : <champ>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel Integration Service est exécuté pour traiter les données de l'IDoc dans la transformation Préparation SAP DMI.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
DMI_17506	Données NULL obtenues pour les champs de clé principale ou étrangère.
Explication:	Les données des clés principales ou étrangères sont manquantes.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les données contiennent les valeurs des clés principales et étrangères.

DMI_17507	Données NULL obtenues pour tous les champs connectés du segment <nom du segment>.
Explication:	Les données de tous les champs connectés sont manquantes pour le segment désigné.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les données existent pour tous les champs connectés du segment désigné.
DMI_17508	Erreur lors de la génération de l'arborescence.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel Integration Service est exécuté pour traiter les données de l'IDoc dans la transformation Préparation SAP DMI.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
DMI_17509	Erreur inconnue lors de la traversée de l'arborescence.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel Integration Service est exécuté pour traiter les données de l'IDoc dans la transformation Préparation SAP DMI.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
DMI_17511	<Nombre> lignes orphelines ont été reçues par la transformation Préparation SAP DMI.
Explication:	La transformation Préparation SAP DMI a reçu des lignes orphelines.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que toutes les lignes enfant ont des lignes parent.
DMI_17512	Ligne orpheline <ligne> reçue dans le groupe <groupe> avec la clé principale <clé principale> et la clé étrangère <clé étrangère>.
Explication:	La transformation Préparation SAP DMI a reçu des lignes orphelines.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que toutes les lignes enfant ont des lignes parent.
DMI_17513	<Valeur> lignes dupliquées ont été reçues par la transformation Préparation SAP DMI.
Explication:	La transformation Préparation SAP DMI a reçu des lignes dupliquées.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les lignes dupliquées des données.
DMI_17514	Clé principale reçue pour la ligne d'erreur dupliquée <ligne> : <valeur>.
Explication:	La transformation Préparation SAP DMI a reçu des lignes dupliquées.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les lignes dupliquées des données.
DMI_17515	Échec de validation de la syntaxe pour la clé principale <clé principale> et le numéro de document généré correspondant <numéro de document> car un segment obligatoire est manquant : <nom du segment>.
Explication:	Vous avez configuré la session pour valider les documents DMI avant de les écrire sur le système SAP. Integration Service a déterminé qu'une valeur pour le segment obligatoire du document DMI est manquante.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la transformation Préparation SAP DMI pour le document DMI contient des valeurs pour le segment obligatoire.
DMI_17516	Échec de validation de la syntaxe pour la clé principale <clé principale> et le numéro de document généré correspondant <numéro de document> car l'occurrence maximum est supérieure à la limite maximum de : <nom du segment>.
Explication:	Vous avez configuré la session pour valider les documents DMI avant de les écrire sur le système SAP. Integration Service a déterminé que le segment contient plus d'enregistrements que le nombre maximal autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que le nombre d'enregistrements du segment ne dépasse pas le nombre maximal d'enregistrements autorisé.
DMI_17517	Échec de validation de la syntaxe pour la clé principale <clé principale> et le numéro de document généré correspondant <numéro de document> car l'occurrence minimum est inférieure à la limite minimum de : <valeur>.
Explication:	Vous avez configuré la session pour valider les documents DMI avant de les écrire sur le système SAP. Integration Service a déterminé que le segment contient moins d'enregistrements que le nombre minimum autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que le nombre d'enregistrements du segment soit au moins égal au nombre minimal d'enregistrements autorisé.
DMI_17518	Dépassement de capacité <données> au port <numéro du port>. Si le seuil d'erreurs n'est pas atteint, la ligne sera envoyée par le biais du port ErrorDMIData.
Explication:	La transformation Préparation SAP DMI a reçu des données supérieures à la précision pour la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que les valeurs correspondent à la précision pour la ligne.
DMI_17519	Erreur lors de l'obtention des données pour le champ.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel Integration Service est exécuté pour traiter les données de l'IDoc dans la transformation Préparation SAP DMI.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
DMI_17520	La transformation Préparation SAP DMI comporte un groupe d'entrée non connecté. Tous les groupes d'entrée doivent être connectés pour la transformation.
Explication:	Un groupe d'entrée ne comporte pas de ports connectés.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'au moins un port est connecté pour chaque groupe d'entrée.
DMI_17525	Le dossier de cache spécifié pour la transformation Préparation SAP DMI <nom de la transformation> n'est pas valide.
Explication:	Le répertoire de cache spécifié pour la transformation Préparation SAP DMI n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, entrez un répertoire valide pour la propriété Répertoire de cache.

DMI_17526	Integration Service n'a pas pu accéder au bloc de cache dans le groupe <groupe>. Augmentez la taille de cache.
Explication:	La taille de cache spécifiée pour la transformation Préparation SAP DMI n'est pas adaptée.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de cache dans les propriétés de session.
DMI_17527	La transformation Préparation SAP DMI n'a pas reçu de données pour l'objet DMI.
Explication:	La source du mappage DMI ne contient pas de données valides pour l'objet DMI.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la source de données est valide.

Messages DOM

DOM_10009	Le domaine spécifié <nom du domaine lié> est introuvable depuis le domaine <nom du domaine actuel>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut trouver le nom du domaine indiqué dans la demande de recherche. Les informations sur le domaine peuvent être périmées, ou le domaine demandé peut ne pas être en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations sur le domaine sont à jour. Vérifiez également que le domaine lié indiqué dans la demande de recherche est en cours d'exécution.
DOM_10013	Impossible de désactiver le service <nom du service>.
Explication:	Le domaine n'a pas réussi à mettre à jour la configuration du service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la configuration du service est valide dans le domaine.
DOM_10166	Impossible de connecter le nœud <nom du nœud> au domaine.
Explication:	Le nœud n'a pas réussi à se connecter au domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le problème décrit dans le message suivant et redémarrez le nœud.
DOM_10174	Impossible de mettre à jour le mode d'exploitation vers <mode d'exploitation> sur le service <nom du service>.
Explication:	Le domaine n'a pas réussi à mettre à jour la configuration du service.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la configuration du service est valide dans le domaine.
DOM_10176	Impossible de placer l'alerte de type <type d'alerte> en file d'attente pour l'objet <nom d'objet> avec le message d'alerte <message d'alerte> pour le service d'alerte.
Explication:	Le domaine n'a pas pu se connecter au service d'alerte.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez le nœud de passerelle maître.

DOM_10181	Impossible de communiquer avec le nœud <nom du nœud> au niveau de l'hôte <nom d'hôte> et du port <numéro du port> depuis le nœud maître <nom du nœud>.
Explication:	Le nœud maître ne peut communiquer avec le nœud du domaine. Le nœud peut se trouver derrière un pare-feu inaccessible depuis le nœud de passerelle maître.
Réponse de l'utilisateur :	Reconfigurez le réseau de sorte que le nœud soit accessible depuis le nœud de passerelle maître.
DOM_10182	La modification de l'état d'exécution de <état d'exécution original> à <état d'exécution demandé> n'est pas valide pour le service <nom du service> sur le processus de service <nœud sur lequel le processus de service est exécuté>.
Explication:	Une valeur non valide a été entrée pour l'état d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Arrêtez le domaine, puis démarrez les services Informatica sur les nœuds de passerelle et les nœuds de travail.
DOM_10184	Integration Service ne peut pas utiliser les profils du système d'exploitation sur le nœud Windows <nom du nœud> dans <nom du service>.
Explication:	Les Integration Services peuvent utiliser les profils du système d'exploitation sur les nœuds UNIX. Integration Service ne peut pas utiliser les profils du système d'exploitation sur les nœuds Windows.
Réponse de l'utilisateur :	Activez les profils du système d'exploitation pour un Integration Service exécuté sur les nœuds UNIX. Désactivez les profils de système d'exploitation pour Integration Service.
DOM_10185	L'utilisateur <nom d'utilisateur> du domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> ne dispose pas du rôle d'administrateur requis pour arrêter le domaine.
Explication:	Pour arrêter un domaine PowerCenter, un utilisateur doit disposer du rôle d'administrateur pour le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Demandez à l'administrateur du domaine d'arrêter le domaine PowerCenter.
DOM_10188	Impossible de démarrer le service <nom du service> de la version <version du service> sur le nœud <nom du nœud>. Ce nœud n'est pas configuré pour exécuter cette version de service.
Réponse de l'utilisateur :	Démarrez ce service sur un nœud configuré pour exécuter cette version de service.
DOM_10189	Impossible de démarrer le service <nom du service> de la version <version du service>, car les services associés <noms des services> appartiennent à une autre version.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les services associés et dépendants proviennent de la même version de service que le service, puis redémarrez le service.

Messages DS

DS_10008	Nœud <nom> spécifié dans la demande de recherche de service introuvable dans le domaine <nom>.
Explication:	Le nœud n'est pas exécuté ou n'existe pas dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nœud est en cours d'exécution. Vérifiez que le nom du nœud est correctement saisi.
DS_10009	Domaine <nom> spécifié dans la demande de recherche de service introuvable.
Explication:	La commande spécifiait un nom de machine de passerelle de domaine et un numéro de port, ainsi qu'un nom de domaine. Le programme de ligne de commande n'a pas pu trouver le domaine sur la machine hôte de passerelle.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le domaine existe sur la machine hôte de passerelle du domaine. Vérifiez que le nom du domaine est correctement saisi.
DS_10012	Mode Désactiver spécifié <mode> non valide pour désactiver le service <nom du service>.
Explication:	La commande DisableService a été utilisée pour désactiver le service indiqué. Le mode spécifié n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si le mode est Terminer, Arrêter ou Abandonner.
DS_10036	Service <nom du service> non disponible.
Explication:	Le service indiqué dans la commande n'est pas disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le service existe et est en cours d'exécution. Vérifiez que le nom du service est correctement entré.
DS_10037	Service <nom> non disponible sur le nœud <nom>.
Explication:	La commande entrée spécifiait un nom de service et un nom de nœud. Le service n'est pas disponible sur le nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le service existe et est exécuté sur le nœud. Vérifiez que le nom du service est correctement entré.
DS_10059	Le service demandé <nom> n'est pas en cours d'exécution.
Explication:	Le service spécifié dans la commande n'est pas exécuté ou n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le service existe et est en cours d'exécution. Vérifiez que le nom du service est correctement entré.

Messages DSP

DSP_20307	Erreur lors de l'extraction des informations du nœud depuis le service de configuration (nom de domaine <domaine>, nom du nœud <nœud>). Message d'erreur : <texte du message>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu extraire les métadonnées du nœud à partir du gestionnaire de service.
Réponse de l'utilisateur :	Démarrez les services Informatica sur le nœud référencé. Consultez le message d'erreur pour plus d'informations sur la cause de la défaillance.

CHAPITRE 7

Codes de message E

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages EB, 126](#)
- [Messages EP, 130](#)
- [Messages EB, 142](#)
- [Messages EXP, 142](#)
- [Messages EXPFN, 149](#)

Messages EB

EBRDR_13003	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu se connecter à Oracle E-Business Suite.
Explication:	Les informations de connexion ne sont pas correctes.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un DSN, un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
EBRDR_13005	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu générer ou analyser la requête SQL.
Explication:	La requête SQL dans les propriétés de session ou les propriétés du qualificateur de source peuvent ne pas être valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la requête de la propriété Requête SQL du qualificateur source ou l'attribut de session est valide.
EBRDR_13007	Type de jointure non défini.
Explication:	Plusieurs sources sont connectées au qualificateur de source. Cependant, le type de jointure n'est pas défini.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez un type de jointure.
EBRDR_13009	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu exécuter la requête.
Explication:	Échec d'exécution de la requête sur la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur ODBC.

EBRDR_13037	Le nombre de champs dans la requête SQL est inférieur au nombre de ports connectés depuis le qualificateur de source d'application à l'instance cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nombre de champs dans la requête SQL est au moins égal au nombre de ports connectés depuis le qualificateur de source d'application à l'instance cible.
EBWRT_32006	La liste de schémas spécifiée n'est pas correctement formatée.
Explication:	La liste de schémas n'est pas correctement formatée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la liste de schémas pour tous les groupes de la propriété cible Liste de schémas est délimitée par des virgules.
EBWRT_32026	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu initialiser l'environnement d'applications Oracle.
Explication:	Données invalides dans les propriétés de cible qui initialisent l'application Oracle.
Réponse de l'utilisateur :	Validez les données pour le groupe de paramètres Interface ouverte. Fournissez un ID Utilisateur et un ID Resp. valides.
EBWRT_32027	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu envoyer la requête de programme concurrent.
Explication:	Vous avez fourni des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez des données valides. -ou-
Explication:	Vous n'avez pas les privilèges nécessaires à l'envoi d'une requête de programme concurrent.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur Oracle E-Business Suite pour obtenir les privilèges nécessaires.
EBWRT_32028	Le service d'intégration n'a pas pu déterminer l'ID d'application de <nom de l'application>.
Explication:	Vous avez fourni un nom court d'application non valide dans Interfacelist.xml.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez un nom court d'application valide dans Interfacelist.xml. -ou-
Explication:	Vous n'avez peut-être pas les privilèges nécessaires pour déterminer l'ID d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données pour obtenir les privilèges nécessaires sur la base de données.
EBWRT_32031	Erreur lors de la création de la procédure d'attente. La fonctionnalité Attente sera indisponible.
Explication:	Vous n'avez pas les privilèges nécessaires pour créer une procédure sur le système cible.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de base de données pour obtenir les droits de création de procédures sur la base de données.
EBWRT_32034	<ID de la demande> s'est terminée avec une erreur.
Explication:	Erreur de l'application Oracle.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation Oracle pour plus d'informations.

EBWRT_32035	<ID de la demande> a été interrompue de manière inattendue.
Explication:	Erreur de l'application Oracle.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation Oracle pour plus d'informations.
EBWRT_32069	Le service d'intégration PowerCenter <numéro de partition> n'a pas pu initialiser l'application Oracle, car aucune langue n'est configurée pour l'instance cible <nom de la cible>.
Explication:	Aucune langue n'est spécifiée pour la cible Oracle E-Business Suite.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une langue valide dans les propriétés de session. -ou- Spécifiez une langue valide dans la définition de cible Oracle E-Business Suite.
EBWRT_32070	Le service d'intégration PowerCenter <numéro de partition> n'a pas pu initialiser l'application Oracle, car le nom d'utilisateur n'est pas spécifié pour l'instance cible <nom de la cible>.
Explication:	Le nom d'utilisateur n'est pas spécifié pour la cible Oracle E-Business Suite.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un nom d'utilisateur dans les propriétés de session. -ou- Spécifiez un nom d'utilisateur dans la définition de cible Oracle E-Business Suite.
EBWRT_32071	Le service d'intégration PowerCenter <numéro de partition> n'a pas pu initialiser l'application Oracle, car le nom de responsabilité n'est pas spécifié pour l'instance cible <nom de cible>.
Explication:	Le nom de responsabilité n'est pas spécifié pour la cible Oracle E-Business Suite.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le nom dans les propriétés de session. -ou- Spécifiez le nom dans la définition de cible Oracle E-Business Suite.
EBWRT_33007	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu écrire les données dans le fichier temporaire.
Explication:	Sous Windows, le répertoire temporaire créé à l'emplacement spécifié par la variable d'environnement TMP ou créé à l'emplacement spécifié par la variable de processus de service \$PMTempDir n'a pas suffisamment de mémoire pour stocker les données. -ou- Sous UNIX, le répertoire temporaire créé à l'emplacement spécifié par la variable de processus de service \$PMTempDir n'a pas suffisamment de mémoire pour stocker les données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez votre administrateur système.
EBWRT_35001	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer de hiérarchie.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EBWRT_35002	La somme du nombre de lignes dupliquées, du nombre de lignes orphelines et du nombre d'autres erreurs a dépassé la valeur de seuil d'erreur.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter a atteint le seuil d'erreur dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les erreurs dans vos données ou augmentez le seuil d'erreur.
EBWRT_36001	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu obtenir la liste de champs.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EBWRT_36010	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu déterminer l'identifiant utilisateur de <nom d'utilisateur>.
Explication:	Le nom d'utilisateur est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez un nom d'utilisateur valide.
EBWRT_36011	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu déterminer l'ID de responsabilité de <responsabilité>.
Explication:	Le nom de responsabilité est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez un nom de responsabilité valide.
EBWRT_36012	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu déterminer l'ID de groupe de sécurité de <groupe de sécurité>.
Explication:	Le nom de groupe de sécurité est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez un nom de groupe de sécurité valide.
EBWRT_36013	Le service d'intégration n'a pas pu déterminer l'ID du serveur <nom du serveur>.
Explication:	Le nom du serveur est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez un nom de serveur valide.
EBWRT_36066	Le port <Nom de port> du groupe <Nom de groupe> n'est pas lié.
Explication:	La clé primaire factice de l'identifiant de groupe spécifié n'est pas connectée au qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez la clé primaire factice du nom de groupe.
EBWRT_36070	Langue <langue> incorrecte.
Explication:	La langue n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une langue qui est installée sur la machine Oracle E-Business Suite.
EBWRT_36072	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu écrire les données pour GPK_<nom de port> = <données> et GFK_<nom de port> = <données>.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu écrire les données dans la table d'interface.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur ODBC correspondant dans le journal de session. Si la session est configurée pour ignorer la validation de la hiérarchie et que les données des ports GPK et GFK sont vides dans le message d'erreur, vérifiez que les ports GPK et GFK sont liés. Vérifiez aussi que les données sont spécifiées pour ces ports.
EBWRT_40001	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu se connecter à Oracle E-Business Suite.
Explication:	Les informations de connexion ne sont pas correctes.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un DSN, un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
EBWRT_40003	Le service d'intégration PowerCenter a rencontré une erreur d'allocation de mémoire.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas allouer suffisamment de mémoire pour exécuter la session.
Réponse de l'utilisateur :	Fermer des applications exécutées sur le nœud et essayez à nouveau.
EBWRT_40005	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu exécuter la requête.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur ODBC.

Messages EP

EP_13001	Conversion non valide.
Explication:	Integration Service ne peut pas convertir le type de données du port vers le type de données du paramètre correspondant, ou vice versa dans une procédure externe. Par exemple, le port peut avoir un type de données date/heure, alors que le paramètre a un type de données nombre entier. Integration Service ne peut pas convertir un type de données date/heure en type de données nombre entier.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le type de données de la procédure externe ou celui du port avant de réexécuter la session.
EP_13002	Erreur lors de la libération du module externe.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la fermeture d'une DLL ou d'un objet partagé.

Réponse de l'utilisateur :	Cette erreur ne compromet pas l'exécution de la session. Cependant, si ce message réapparaît, contactez le support client international Informatica.
EP_13003	Impossible de préparer les informations de la procédure externe commune.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Il s'agit d'un message d'erreur générale. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
EP_13004	Impossible de préparer les informations de la procédure externe de pipeline.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Il s'agit d'un message d'erreur générale. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
EP_13005	Impossible d'initialiser la procédure externe du style Informatica.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Il s'agit d'un message d'erreur générale. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
EP_13006	Nom de module externe NULL.
Explication:	L'entrée pour la propriété Module/Identifiant programmatique pour la transformation Procédure externe est vide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une valeur valide pour la propriété Module/Identifiant programmatique.
EP_13007	Impossible de créer le gestionnaire de module externe.
Explication:	Integration Service ne peut pas créer le gestionnaire de module externe.
Réponse de l'utilisateur :	Il s'agit d'un message d'ordre général. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
EP_13008	Impossible de charger le module externe.
Explication:	Integration Service n'a pas pu localiser la DLL, ou considère que la DLL n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom et l'emplacement de la DLL, ainsi que la propriété Module/Identifiant programmatique avant de réexécuter la session.
EP_13010	Impossible de créer l'objet de module externe.
Explication:	La fonction de classe de fabrique CreateExternalModuleObject n'a pas réussi à créer un objet de module externe dans le module externe Informatica.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez la fonction CreateExternalModuleObject et le constructeur de l'objet de module externe appelé à l'intérieur de celle-ci.
EP_13011	Nom de procédure externe NULL.
Explication:	Vous n'avez pas entré le nom de la procédure dans la transformation Procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom valide pour la procédure.

EP_13012	Impossible d'obtenir la signature de procédure externe.
Explication:	Échec de l'appel vers la fonction TINFExternal Module Impl::GetProcSignature.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez cette fonction dans le fichier infemimp.cpp. Assurez-vous également que les structures de données INFEMProcSignatures et p*ParamVector dans le fichier <i>module_nameEM.CPP</i> n'ont pas été altérées.
EP_13013	Le nombre de ports de la transformation ne correspond pas au nombre d'arguments formels.
Explication:	Integration Service ne peut pas faire correspondre le nombre de ports d'une transformation Procédure externe et le nombre d'arguments formels de la procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le nombre d'arguments de la procédure externe ou le nombre de ports de la transformation Procédure externe avant d'exécuter de nouveau la session.
EP_13014	Plusieurs ports de retour définis pour la transformation.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13015	Plusieurs arguments de retour définis pour la procédure externe.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13020	La procédure externe a une valeur de retour, pas la transformation.
Explication:	La procédure externe a une valeur de retour, mais la transformation Procédure externe n'en a pas.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une valeur de retour à la transformation Procédure externe, ou supprimez-la du code de la procédure externe.
EP_13021	La transformation a une valeur de retour, pas la procédure externe.
Explication:	La transformation Procédure externe a une valeur de retour, mais la procédure externe n'en a pas.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une valeur de retour au code de la procédure externe, ou supprimez-la de la transformation Procédure externe.
EP_13022	La valeur de retour de la procédure externe n'est pas le dernier argument.
Explication:	Le code de la procédure externe a une valeur de retour, mais ce n'est pas le dernier paramètre.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur de retour du code de la procédure externe est le dernier paramètre.
EP_13023	La valeur de retour de la transformation n'est pas le dernier port.
Explication:	La transformation de la procédure externe a une valeur de retour, mais ce n'est pas le dernier port.

Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur de retour de la transformation Procédure externe est le dernier port.
EP_13024	Échec de recherche du port.
Explication:	Un nom de port de transformation Procédure externe ne correspond pas à l'argument de la procédure externe correspondant.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'argument de la procédure externe ou le nom du port de la transformation Procédure externe avant de réexécuter la session.
EP_13025	Certains paramètres d'entrée sont introuvables.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13026	Plusieurs connexions vers le port d'entrée.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13027	Erreur de dépassement de décimale.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la conversion des nombres décimaux sur l'entrée ou la sortie d'une procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Évaluez la procédure externe pour voir si le type de données décimale est nécessaire. Si possible, remplacez le type de données décimale par double.
EP_13028	Erreur inconnue lors de la conversion du type de données.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Envoyez la procédure externe avec une description de l'erreur au support client international Informatica.
EP_13030	Une erreur d'exception est apparue depuis la procédure externe <nom de la procédure externe>.
Explication:	Integration Service a rencontré une exception sérieuse pendant l'exécution de la procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Débuguez le code de la procédure externe avant de réexécuter la session.
EP_13033	Impossible d'initialiser la procédure externe de style COM.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'initialisation de la procédure externe de style COM.
Réponse de l'utilisateur :	Il s'agit d'une erreur générale. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
EP_13034	Erreur COM inconnue.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

EP_13035

Impossible d'initialiser le mappage de colonnes/paramètres.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

EP_13036

Impossible de trouver tous les paramètres d'entrée.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

EP_13037

Impossible d'allouer de la mémoire.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

EP_13038

Impossible d'initialiser la procédure externe.

Explication:

Integration Service a rencontré une erreur lors de l'initialisation d'une procédure externe.

Réponse de
l'utilisateur :

Il s'agit d'une erreur générale. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.

EP_13039

Échec du rappel de l'initialisation du tampon.

Explication:

Integration Service a rencontré une erreur durant la création des tampons.

Réponse de
l'utilisateur :

Il s'agit d'une erreur générale. Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.

EP_13040

Identifiant programmatique non valide.

Explication:

Integration Service a trouvé un identifiant programmatique non valide dans le registre.

Réponse de
l'utilisateur :

Corrigez la clé d'identifiant programmatique dans le registre. La clé doit avoir un format deux points, tel que *abc.def*. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.

EP_13041

Identifiant programmatique introuvable dans le registre.

Explication:

Integration Service ne peut pas faire correspondre le module d'identifiant programmatique avec la clé correspondante dans le registre.

Réponse de
l'utilisateur :

Modifiez et compilez le module, ou enregistrez COM.dll dans le registre. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.

EP_13042

Impossible de mapper l'identifiant programmatique vers CLSID.

Explication:

Dans le registre, l'identifiant programmatique ne se mappe pas vers CLSID.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez l'identifiant programmatique dans le registre. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.

EP_13043	Impossible de créer la représentation de chaîne de CLSID.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13044	Impossible de créer l'instance de l'objet de composant.
Explication:	Échec de l'appel de Integration Service vers le fichier CoCreateInstance.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez l'action appropriée dans la documentation de CoCreateInstance.
EP_13045	Impossible d'obtenir l'interface de répartition pour l'objet de composant.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13046	Échec de IDispatch::Invoke.
Explication:	Integration Service a rencontré une exception importante dans une procédure externe de style COM.
Réponse de l'utilisateur :	Débuguez le code de la procédure externe.
EP_13047	Impossible d'ouvrir la clé de registre HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\TypeLib.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver la clé désignée dans le registre.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un identifiant de bibliothèque valide dans le registre. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13048	Impossible d'obtenir la valeur de registre pour HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\TypeLib.
Explication:	La clé désignée a un emplacement de registre, mais l'emplacement est vide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une clé valide à cet emplacement. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13049	Impossible de créer CLSID à partir de l'identifiant programmatique.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13050	Impossible d'ouvrir la clé de registre HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\libid.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver la clé désignée dans le registre.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un identifiant de bibliothèque valide dans le registre. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13051	Impossible d'ouvrir la clé de registre HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\libid.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à ouvrir la clé désignée car elle n'est pas valide ou ne se trouve pas à cet emplacement.

Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la clé désignée existe au bon emplacement dans le registre, et qu'elle est valide. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13052	Impossible de charger la bibliothèque de types.
Explication:	Integration Service ne peut pas charger la bibliothèque de types car elle est absente ou le fichier n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la bibliothèque de types est valide et se trouve au bon emplacement dans le registre. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13053	Impossible d'obtenir les attributs de la bibliothèque de types.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13054	Impossible d'ouvrir la clé de registre HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\server type.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à ouvrir la clé désignée car elle n'est pas valide ou ne se trouve pas à cet emplacement.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la clé désignée existe au bon emplacement dans le registre, et qu'elle est valide. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13055	Impossible d'obtenir la valeur de registre pour HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\<server type>.
Explication:	La clé désignée a un emplacement de registre, mais l'emplacement est vide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une clé valide à cet emplacement. Pour plus d'informations, consultez la documentation COM.
EP_13056	Impossible d'obtenir les informations de type d'objet de composant.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13057	Impossible d'obtenir les attributs de type d'objet de composant.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13058	Impossible d'obtenir le type de référence de l'interface.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13059	Impossible d'obtenir les informations de type de l'interface.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

EP_13060	Impossible d'obtenir les attributs de type de l'interface.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13061	Impossible d'obtenir la description de la fonction.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13062	Impossible d'obtenir les noms de la fonction et ses arguments.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13063	Impossible d'obtenir les ID des paramètres de fonctions.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13064	Impossible d'obtenir les informations de type de fonction.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'accès à une bibliothèque de types COM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13065	NULL BSTR.
Explication:	Une procédure externe COM n'a pas alloué de mémoire à une chaîne B dans une procédure de style COM.
Réponse de l'utilisateur :	Allouez plus de mémoire à la chaîne B.
EP_13066	Erreur lors de la conversion du type de données COM vers le type de données interne Informatica.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la conversion entre un type de données COM et un type de données Informatica. Soit la procédure externe a tenté une conversion non valide, soit un dépassement de capacité s'est produit.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages relatifs aux dépassements de capacité ou aux conversions de types de données non valides du journal de session. Si un dépassement de capacité s'est produit, modifiez la procédure externe ou le mappage pour adapter les données. Sinon, assurez-vous que la procédure externe utilise des conversions de types de données valides.
EP_13067	Erreur durant la conversion du type de données interne Informatica vers le type de données COM.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la conversion entre un type de données COM et un type de données Informatica. Soit la procédure externe a tenté une conversion non valide, soit un dépassement de capacité s'est produit.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages relatifs aux dépassements de capacité ou aux conversions de types de données non valides du journal de session. Si un dépassement de capacité s'est produit, modifiez la procédure externe ou le mappage pour adapter les données. Sinon, assurez-vous que la procédure externe utilise des conversions de types de données valides.
EP_13068	Type COM non pris en charge.
Explication:	La procédure externe utilise un type de données COM non pris en charge.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les types de données COM pris en charge et apportez les modifications appropriées à la procédure externe.
EP_13069	Impossible d'initialiser COM.
Explication:	Échec de l'appel de Integration Service vers ColInitialize.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez l'action appropriée dans la documentation de ColInitialize.
EP_13070	Les procédures externes de style COM ne sont pas prises en charge sur les plateformes non Windows.
Explication:	Vous avez essayé d'exécuter une procédure externe COM sur un serveur UNIX. Les procédures externes de style COM s'exécutent uniquement sur des plateformes Windows.
Réponse de l'utilisateur :	Si possible, déplacez la session vers un serveur Windows avant de réexécuter la session. Sinon, créez une procédure externe de style Informatica pour remplacer la procédure de style COM.
EP_13071	La transformation de style Informatica a un port avec un type de données non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
EP_13072	La procédure externe de style Informatica a un paramètre avec un type de données non valide.
Explication:	Integration Service a rencontré un paramètre avec un type de données non valide dans la procédure externe de style Informatica.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez le type de données par un autre pris en charge avant de réexécuter la session.
EP_13073	Message du journal de la procédure externe Informatica.
Explication:	Ce message apparaît lorsque la procédure externe crée un message sur le journal.
Réponse de l'utilisateur :	Si nécessaire, examinez la procédure externe pour connaître la cause du message.
EP_13074	Message d'erreur de la procédure externe Informatica.
Explication:	Une session configurée avec une procédure externe a rencontré une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez la procédure externe pour connaître la cause du message.

EP_13075	La version du module externe Informatica n'est pas prise en charge par le serveur.
Explication:	Integration Service a rencontré une procédure externe non prise en charge.
Réponse de l'utilisateur :	N'utilisez pas de module de procédure externe non pris en charge.
EP_13083	<Transformation Procédure externe> : erreur fatale suite à l'initialisation du module externe <module : procédure externe>.
Explication:	La méthode Init ou InitParams de la procédure externe spécifiée a renvoyé une erreur fatale.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le code de la méthode Init ou InitParams de la procédure externe spécifiée et corrigez l'erreur fatale. Consultez les messages connexes du journal de session consignés par la procédure externe.
EP_13084	Erreur de conversion de données.
Explication:	Integration Service ne peut pas convertir un port de chaîne depuis la transformation Procédure externe en un port d'entrée date/heure dans la procédure externe. La chaîne n'est pas au format de date par défaut (MM/DD/YYYY HH24:MI:SS).
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez TO_DATE avec la chaîne de format appropriée pour convertir une chaîne en date.
Explication:	Integration Service ne peut pas convertir de données depuis un port de sortie date/heure de procédure externe en un port de chaîne de la transformation Procédure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez le port de la transformation Procédure externe par un port date/heure.
EP_13089	Erreur de conversion du paramètre d'initialisation pour corriger le type de données pour le paramètre constructeur.
Explication:	Vous avez spécifié dans les propriétés d'initialisation de la transformation Procédure externe un paramètre qu'Integration Service ne peut pas convertir vers le type de données COM pour le constructeur dans la procédure externe. Avant qu'Integration Service n'appelle le constructeur dans la procédure externe, il essaie de convertir les paramètres d'initialisation de la transformation Procédure externe vers les types de données COM requis.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez les paramètres sous l'onglet Propriétés d'initialisation de la transformation Procédure externe. Entrez des valeurs qu'Integration Service peut convertir vers les types de données COM requis pour le constructeur.
EP_13103	<Transformation Procédure externe> : erreur fatale renvoyée depuis la procédure externe <procédure externe>.
Explication:	La procédure externe spécifiée a renvoyé une erreur fatale.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le code de la procédure externe spécifiée et corrigez l'erreur fatale. Consultez les messages connexes du journal de session consignés par la procédure externe.
EP_13124	<Transformation Procédure externe> : erreur fatale suite à l'initialisation du module externe <module : procédure externe>.
Explication:	La méthode Init ou InitParams de la procédure externe spécifiée a renvoyé une erreur fatale.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le code de la méthode Init ou InitParams de la procédure externe spécifiée et corrigez l'erreur fatale. Consultez les messages connexes du journal de session consignés par la procédure externe.

EP_13261	Erreur fatale : il est interdit de définir le port d'intercommunication lorsque la portée de la transformation n'est pas ROW ou lorsque le mode d'accès aux données est ARRAY pour la transformation personnalisée active.
Explication:	Le code de la procédure de la transformation personnalisée utilise la fonction <code>INFA_CTSetPassThruPort()</code> lorsque la portée de la transformation est Transaction ou Toutes les entrées et que le mode d'accès aux données est basé sur des lignes.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la portée de la transformation par Ligne.
Explication:	Le code de la procédure pour une transformation personnalisée active utilise la fonction <code>INFA_CTSetPassThruPort()</code> et le mode d'accès aux données est basé sur des séries.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et utilisez les fonctions de manipulation de données du mode basé sur des séries pour définir les données pour tous les ports de sortie. N'utilisez pas la fonction <code>INFA_CTSetPassThruPort()</code> .
EP_13262	Erreur fatale : il est interdit de définir une stratégie de ligne d'intercommunication par défaut lorsque la portée de la transformation n'est pas ROW ou lorsque le mode d'accès aux données est ARRAY pour la transformation personnalisée active.
Explication:	Le code de la procédure de la transformation personnalisée utilise la fonction <code>INFA_CTSetRowStrategy()</code> pour définir la stratégie de ligne d'intercommunication par défaut lorsque la portée de la transformation est Transaction ou Toutes les entrées et que le mode d'accès aux données est basé sur des lignes.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la portée de la transformation par Ligne.
Explication:	Le code de la procédure pour une transformation personnalisée active utilise la fonction <code>INFA_CTSetRowStrategy()</code> pour définir la stratégie de ligne d'intercommunication par défaut et le mode d'accès aux données est basé sur des séries.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et utilisez la fonction <code>INFA_CTASetRowStrategy()</code> pour définir la stratégie de ligne d'intercommunication par défaut.
EP_13263	Erreur fatale : il est interdit d'appeler <code>INFA_CTASetInputErrorRow</code> lorsque le mode d'accès aux données n'est pas ARRAY.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée utilise la fonction <code>INFA_CTASetInputErrorRowM()</code> ou <code>INFA_CTASetInputErrorRowU()</code> et le mode d'accès aux données est basé sur des lignes.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et supprimez la fonction <code>INFA_CTASetInputErrorRowM()</code> ou <code>INFA_CTASetInputErrorRowU()</code> . Sinon, vous pouvez renvoyer <code>INFA_ROWERROR</code> dans la fonction de notification de ligne d'entrée pour notifier à Integration Service qu'une ligne d'entrée comporte une erreur.
EP_13264	Erreur fatale : il est interdit d'appeler <code>INFA_CTGetRowStrategy</code> en dehors de <code>inputRowNotification</code>.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée utilise la fonction <code>INFA_CTGetRowStrategy()</code> dans une fonction autre que la fonction <code>p_<proc_name>_inputRowNotification()</code> .
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et utilisez uniquement la fonction <code>INFA_CTGetRowStrategy()</code> dans la fonction <code>p_<proc_name>_inputRowNotification()</code> .

EP_13265	Erreur fatale : il est interdit d'appeler INFA_CTGetRowStrategy lorsque le mode d'accès aux données est ARRAY.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée utilise la fonction INFA_CTGetRowStrategy() et le mode d'accès aux données est basé sur des séries.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et utilisez la fonction INFA_CTGetRowStrategy() pour obtenir la stratégie de ligne par défaut.
EP_13266	Erreur fatale : il est interdit d'appeler INFA_CTOutputNotification en dehors de inputRowNotification lorsque la portée de la transformation est ROW.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée utilise la fonction INFA_CTOutputNotification() dans une fonction à l'intérieur d'une fonction autre que la fonction p_<proc_name>_inputRowNotification() lorsque la portée de la transformation est Ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la portée de la transformation par Transaction ou Toutes les entrées.
EP_13267	Erreur fatale : taille de bloc non valide définie pour OutputNotification.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée utilise la fonction INFA_CTASetNumRowsInBlock() pour définir le nombre de lignes d'un bloc. Cependant, le nombre de lignes n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et vérifiez que la valeur de l'argument nRows dans la fonction INFA_CTASetNumRowsInBlock() est supérieure à 0, et inférieure ou égale à la valeur renvoyée par la fonction INFA_CTAGetOutputRowMax().
EP_13268	Erreur fatale : il est interdit d'appeler INFA_CTASetOutputNumRowsMax lors de l'exécution.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée contient la fonction INFA_CTASetOutputNumRowMax() dans une fonction de notification.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et utilisez la fonction INFA_CTASetOutputNumRowMax() uniquement dans une fonction d'initialisation.
EP_13269	Erreur fatale : taille de bloc non valide transmise à INFA_CTASetOutputNumRowsMax.
Explication:	Le code de la procédure de transformation personnalisée utilise la fonction INFA_CTASetOutputNumRowMax(), mais l'argument nRowsMax n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code de la procédure et vérifiez que nRowsMax est un nombre positif.
EP_13270	Erreur fatale : des transformations en aval ont détecté une erreur fatale. Consultez le journal de session.
Explication:	Une transformation en aval d'une transformation personnalisée a rencontré une erreur fatale.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez le journal de session pour les autres messages d'erreur.

Messages EB

ESSBASEWRT_203044

Impossible de créer le répertoire du fichier journal d'erreurs.

Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer le répertoire du fichier journal d'erreurs au niveau de la session. Le répertoire du fichier journal d'erreurs n'est pas valide. Ou, un répertoire de fichier journal d'erreurs manque au niveau de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin d'accès et le nom du fichier journal d'erreur spécifié dans la propriété Répertoire du fichier journal d'erreurs.

Messages EXP

EXP_19007

Erreur fonction date.

Explication:	Un argument non valide a été entré dans une fonction de date.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction et entrez un argument valide.

EXP_19108

Integration Service n'a pas réussi à analyser le format de date <chaîne de format de date>.

Explication:	Un format de date non valide a été entré dans une fonction de date.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction et entrez une chaîne de format de date valide.

EXP_19138

Integration Service n'a pas réussi à analyser le format de date <unité du format de date>.

Explication:	Un format de date a été entré dans une fonction de date. Une partie de la chaîne de format de date n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction et entrez une chaîne de format de date valide.

EXP_19145

Chaîne de valeur de date non valide : <chaîne de format de date>.

Explication:	L'argument de la chaîne fourni dans la fonction TO_DATE n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction et entrez un argument de chaîne valide.

EXP_19160

Échec de recherche de l'API de version <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.

Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée n'a pas implémenté la fonction INFA_EXPR_GetPluginVersion.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit implémenter la fonction dans le fichier d'implémentation.

EXP_19161	Échec de l'API de version <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré INFA_EXPR_GetPluginVersion pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée n'a pas configuré la version du plug-in pour qu'elle soit compatible avec la version de l'API de la fonction personnalisée. La version de l'API de la fonction personnalisée comprend le numéro de la version majeure, celui de la version mineure, ainsi que le numéro du patch, tel que 8.0.0.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée doit configurer la version du plug-in dans INFA_EXPR_GetPluginVersion pour qu'elle soit compatible avec la version de l'API de la fonction personnalisée.
EXP_19162	La version d'interface <numéro de version> du module <nom du module> est incompatible avec la version de l'infrastructure <numéro de version>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée n'a pas configuré la version du plug-in pour qu'elle soit compatible avec la version de l'API de la fonction personnalisée. La version de l'API de la fonction personnalisée comprend le numéro de la version majeure, celui de la version mineure, ainsi que le numéro du patch, tel que 8.0.0.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée doit configurer la version du plug-in dans INFA_EXPR_GetPluginVersion pour qu'elle soit compatible avec la version de l'API de la fonction personnalisée.
EXP_19163	Échec de recherche de l'API du module <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisé n'a pas implémenté la fonction INFA_EXPR_ModuleGetUserInterface.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit implémenter la fonction dans le fichier d'implémentation.
EXP_19164	Échec de l'API du module <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré la fonction INFA_EXPR_GetPluginVersion pour qu'elle renvoie INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
EXP_19165	Échec d'initialisation du module pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré module_init pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
Explication:	La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.

EXP_19166	Échec de recherche de l'API de validation <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisé n'a pas implémenté INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit implémenter la fonction dans le fichier d'implémentation.
EXP_19167	Échec de recherche de l'API de la fonction <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisé n'a pas implémenté INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit implémenter la fonction dans le fichier d'implémentation.
EXP_19168	Échec de recherche de l'API de l'instance <nom de la fonction> dans le module <nom du module>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisé n'a pas implémenté INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit implémenter la fonction dans le fichier d'implémentation.
EXP_19169	Échec de désinitialisation du module pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré module_deinit pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
Explication:	La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.
EXP_19170	Échec d'obtention de l'interface de validation pour <nom de la fonction>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
EXP_19171	Échec d'obtention de l'interface de la fonction pour <nom de la fonction>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
EXP_19172	Échec d'obtention de l'interface de l'instance de fonction pour <nom de la fonction>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface pour renvoyer INFA_FAILURE.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.

EXP_19173

Échec d'initialisation de la fonction pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée a configuré `function_init` pour renvoyer `INFA_FAILURE`.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie `INFA_SUCCESS`.

Explication:

La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.

Réponse de
l'utilisateur :

Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.

EXP_19174

Échec de désinitialisation de la fonction pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée a configuré `function_deinit` pour renvoyer `INFA_FAILURE`.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie `INFA_SUCCESS`.

Explication:

La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.

Réponse de
l'utilisateur :

Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.

EXP_19175

Échec de validation de la fonction pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée a configuré l'API de validation pour qu'elle renvoie `INFA_FAILURE`.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie `INFA_SUCCESS`.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée a spécifié un type de données de retour non valide pour la fonction personnalisée.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit spécifier un type de données de retour valide pour la fonction personnalisée.

EXP_19176

Échec d'obtention de l'API de traitement de ligne pour <nom de fonction>.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée n'a pas défini de pointeur vers `processRow` dans `INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface`.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit définir un pointeur vers `processRow` dans `INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface`.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée n'a pas implémenté `processRow`.

Réponse de
l'utilisateur :

Il doit implémenter la fonction dans le fichier d'implémentation.

EXP_19177

Échec d'initialisation de l'instance de fonction pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.

Explication:

Le développeur de la fonction personnalisée a configuré `fnInstance_init` pour renvoyer `INFA_FAILURE`.

Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
Explication:	La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.
EXP_19178	Échec de désinitialisation de l'instance de fonction pour <nom de la fonction> : <message d'erreur>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré fnInstance_deinit pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
Explication:	La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.
EXP_19179	Type de données spécifié non valide pour la valeur de retour.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a spécifié un type de données de retour non valide pour la fonction personnalisée.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit spécifier un type de données de retour valide pour la fonction personnalisée.
EXP_19180	Échec du traitement de ligne pour la fonction <nom de la fonction> : <message d'erreur>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée a configuré processRow pour renvoyer INFA_FAILURE.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit configurer la fonction pour qu'elle renvoie INFA_SUCCESS.
Explication:	La fonction a échoué pour la raison indiquée dans le message d'erreur supplémentaire.
Réponse de l'utilisateur :	Le développeur de la fonction personnalisée devra peut-être corriger la syntaxe de la fonction.
EXP_19181	Échec d'obtention des fonctions de validation pour <nom de la fonction>.
Explication:	Le développeur de la fonction personnalisée n'a pas implémenté une ou plusieurs des fonctions suivantes : validateFunction, getFunctionDescription, getFunctionPrototype et DestroyString.
Réponse de l'utilisateur :	Il doit vérifier que ces fonctions sont implémentées.
EXP_19182	La fonction définie par l'utilisateur <fonction définie par l'utilisateur> a une dépendance cyclique. La pile d'appel est <pile d'appel>.
Explication:	La syntaxe de l'expression de la fonction définie par l'utilisateur spécifiée contient une référence à cette même fonction. Sinon, elle contient une autre fonction définie par l'utilisateur qui y fait référence.

Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la fonction définie par l'utilisateur de sorte qu'elle ne fasse pas référence à elle-même ou à une autre fonction définie par l'utilisateur faisant référence à la fonction définie par l'utilisateur spécifiée dans le message d'erreur.
EXP_19183	La fonction définie par l'utilisateur <fonction définie par l'utilisateur> utilise une fonction d'agrégation.
Explication:	La syntaxe de la fonction définie par l'utilisateur spécifiée contient une fonction d'agrégation. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez la fonction d'agrégation de la syntaxe de la fonction.
EXP_19185	Échec de compilation pour la fonction définie par l'utilisateur <fonction définie par l'utilisateur>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à valider la fonction définie par l'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la fonction définie par l'utilisateur et assurez-vous que la syntaxe de la fonction est valide. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
EXP_19186	<<Erreur fatale d'expression : fonction définie par l'utilisateur>> <jeton> : <message d'erreur>. <sous-expression>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant l'évaluation de l'expression dans la fonction définie par l'utilisateur. Par exemple, Integration Service appelle une procédure stockée mais ne peut accéder à la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
EXP_19187	<<Erreur d'expression : fonction définie par l'utilisateur>> <jeton> : <message d'erreur>. <sous-expression>.
Explication:	Integration Service a tronqué une valeur d'opérande car la précision est trop basse. Le message d'erreur peut fournir plus d'informations sur cette erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la précision.
Explication:	Un dépassement de capacité s'est produit pour une valeur entière.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les valeurs des données du dépassement. Le message d'erreur peut fournir plus d'informations sur cette erreur.
EXP_19188	<<Avertissement d'expression : fonction définie par l'utilisateur>> <jeton> : <message d'erreur>. <sous-expression>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la conversion entre un type de données COM et un type de données Informatica. Soit la procédure externe a tenté une conversion non valide, soit un dépassement de capacité s'est produit.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages relatifs aux dépassements de capacité ou aux conversions de types de données non valides du journal de session. Si un dépassement de capacité s'est produit, modifiez la procédure externe ou le mappage pour adapter les données. Sinon, assurez-vous que la procédure externe utilise des conversions de types de données valides.

EXP_19189	Erreur lors de l'extraction des métadonnées pour la fonction définie par l'utilisateur <fonction définie par l'utilisateur>.
Explication:	Integration Service ou le client PowerCenter ne peut pas extraire les métadonnées pour la fonction définie par l'utilisateur spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez la connexion au référentiel, et reconnectez-vous. Réexécutez la session. Vérifiez que vous n'essayez pas d'utiliser une fonction définie par l'utilisateur qui n'existe pas.
EXP_19190	Erreur : différence des arguments pour la fonction définie par l'utilisateur <fonction définie par l'utilisateur>
Explication:	Le nombre d'arguments de la fonction définie par l'utilisateur ne correspond pas au nombre d'arguments requis. La fonction définie par l'utilisateur contient trop ou pas assez d'arguments.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la syntaxe de la fonction définie par l'utilisateur pour qu'elle comporte le nombre correct d'arguments.
EXP_19191	Le nom de l'argument de l'expression doit commencer par un x ou un X.
Explication:	L'argument de l'expression n'est pas correctement nommé. Le nom d'un argument d'une expression Java doit commencer par un x ou un X.
Réponse de l'utilisateur :	Renommez l'argument.
EXP_19192	Le nombre d'arguments est trop élevé.
Explication:	Le nombre du nom de l'argument est trop élevé. Le nombre est supérieur au nombre pouvant être stocké par une valeur entière.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez le nombre d'arguments de l'expression.
EXP_19193	Impossible d'obtenir l'index d'argument depuis le nom d'argument.
Explication:	Vous avez créé un ou des noms d'arguments pour une expression, mais n'avez pas correctement nommé l'argument. Les noms des arguments des expressions doivent commencer par x ou X, suivi d'un nombre entier (index) à partir de 1. Tous les arguments d'une expression doivent être indexés par ordre séquentiel, tel que x1, x2, x3.
Réponse de l'utilisateur :	Renommez l'argument.
EXP_19194	L'index de l'argument <numéro d'index> est supérieur au nombre d'arguments attendu (<nombre>) dans l'expression.
Explication:	L'expression contient un argument dont l'index est supérieur au nombre d'arguments attendu pour l'expression. Par exemple, vous avez créé une expression qui a deux arguments, mais vous avez utilisé le nom d'argument x3 dans l'expression. Normalement, l'expression doit utiliser x1 et x2.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le bon nombre d'arguments pour l'expression lorsque vous l'appellez.

EXP_19195	Erreur : une fonction définie par l'utilisateur impossible à appeler <fonction définie par l'utilisateur> est appelée directement par l'expression.
Explication:	Une expression contient une fonction définie par l'utilisateur impossible à appeler. Il se peut que vous ayez entré manuellement la fonction définie par l'utilisateur dans la syntaxe de l'expression. Sinon, l'expression contient une fonction définie par l'utilisateur que vous avez modifiée afin qu'elle soit impossible à appeler.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la fonction définie par l'utilisateur de sorte qu'il soit possible de l'appeler. Sinon, supprimez la fonction définie par l'utilisateur de l'expression.
EXP_19197	Erreur : le concepteur n'a pas pu réussi à trouver la fonction <nom de la fonction>. Le nom de la fonction peut être incorrect.
Explication:	Une expression contient une fonction dont le nom est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le nom de la fonction est correct.
EXP_20010	Integration Service n'a pas réussi à analyser le format de date <format de date>. Le format attendu est en secondes et plus.
Explication:	Un format de date non valide a été entré dans la fonction SYSTIMESTAMP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction et entrez un format de date valide.
EXP_20011	Erreur fonction date. Le format attendu est en secondes et plus.
Explication:	Un port de variable a fourni un format de date non valide à la fonction SYSTIMESTAMP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le port de variable et assurez-vous qu'il indique un format de date valide.

Messages EXPFN

EXPFN_34016	Nombre non valide passé pour conversion.
Explication:	La valeur du nombre que vous essayez de convertir avec CONVERT_BASE ne peut être représentée par la valeur de base source. Par exemple, la valeur de base source est 2 et les valeurs d'entrée sont 123. La valeur d'entrée ne peut contenir que des 0 ou des 1.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les valeurs d'entrée peuvent être représentées par la base source.
EXPFN_34017	Échec de conversion du nombre vers la base décimale.
Explication:	La valeur d'entrée de CONVERT_BASE était supérieurs au maximum autorisé pour la conversion de la valeur en base 10.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que toutes les valeurs d'entrée peuvent être converties en base 10.

CHAPITRE 8

Codes de message F

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages FEXP, 150](#)
- [Messages FR, 152](#)
- [Messages FTP, 160](#)

Messages FEXP

FEXP_87001	L'erreur système suivante s'est produite pendant l'ouverture du fichier <nom du fichier> : <numéro d'erreur> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier de sortie FastExport ou de contrôle en raison d'une erreur système. Par exemple, le fichier de sortie peut ne pas exister.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier existe et n'est pas corrompu.
FEXP_87004	Le processus <numéro d'ID> a été interrompu avec une erreur <code d'erreur FastExport>.
Explication:	Le processus FastExport Teradata a été interrompu en raison de l'erreur indiquée.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur FastExport et redémarrez la session.
FEXP_87005	Le processus <numéro d'ID> a été interrompu suite à la réception du signal <numéro>.
Explication:	Le processus FastExpert Teradata a échoué en raison du signal d'exploitation indiqué.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et redémarrez la session.
FEXP_87009	L'erreur système suivante s'est produite durant le démarrage du processus <numéro d'ID> : <numéro d'erreur> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu démarrer le processus FastExpert en raison de l'erreur indiquée. Par exemple, il se peut que la machine soit surchargée ou à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et redémarrez la session.

FEXP_87015	L'erreur système suivante s'est produite pendant la lecture du fichier de sortie : <numéro d'erreur> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire les données du fichier de sortie FastExport en raison d'une erreur système. Par exemple, le fichier de sortie peut être corrompu.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de sortie existe et n'est pas corrompu.
FEXP_87016	Données inattendues reçues.
Explication:	Integration Service a rencontré des caractères interdits durant l'analyse du fichier de sortie FastExport.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de sortie ne contient aucun caractère interdit.
FEXP_87017	Fin de fichier inattendue reçue.
Explication:	Integration Service a rencontré un caractère de fin de fichier inattendu durant l'analyse du fichier de sortie FastExport.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de sortie n'est pas vide.
FEXP_87018	L'erreur système suivante s'est produite pendant la fermeture du fichier <nom du fichier> : <numéro d'erreur> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer le fichier de sortie FastExport ou de contrôle en raison d'une erreur système. Par exemple, le fichier de sortie n'existe peut-être plus.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier existe.
FEXP_87024	Problème sur la ligne n° <numéro de ligne> du fichier de mappage de la page de code <nom du fichier>. Veuillez vérifier le format de fichier indiqué dans le fichier.
Explication:	<p>Le numéro de ligne dans le fichier fexpcodepagemapfile.dat n'utilise pas le bon format. Chaque ligne doit commencer par un point d'exclamation (!) pour désigner un commentaire, ou doit affecter une page de code PowerCenter à un ensemble de caractères Teradata en entrant les noms sur une seule ligne, au format suivant : <PowerCenter_code_page>=<Teradata_character_set>.</p> <p>Une ligne ne peut être uniquement composée d'espaces ou de tabulations.</p>
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier afin que le numéro de ligne spécifié utilise le bon format.
FEXP_87026	L'erreur système suivante s'est produite lorsque Integration Service a essayé d'obtenir les valeurs des attributs de session : [{0}].
Explication:	Le processus FastExport Teradata n'a pas réussi à obtenir les valeurs des attributs de session depuis Integration Service dans une session FastExport en raison de l'erreur indiquée.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et redémarrez la session.

Messages FR

FR_3000	Erreur lors de l'ouverture du fichier <nom du fichier>. Message d'erreur système d'exploitation <message d'erreur>.
Explication:	Un nom de fichier spécifié dans les propriétés de session est incorrect. L'erreur système d'exploitation apparaît lorsque le fichier n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le nom du fichier dans les propriétés de session du gestionnaire de workflow. Si vous chargez une ressource intégrée dans Metadata Manager, vérifiez la valeur de la propriété du processus de service d'intégration PowerCenter \$pmsourcefiledir. Metadata Manager stocke des métadonnées transformées pour les ressources intégrées dans des fichiers IME dans le répertoire \$PMRootDir/SrcFiles. Si la propriété \$PMSourceFileDir n'est pas définie sur \$PMRootDir/SrcFiles, Metadata Manager ne peut pas trouver les fichiers IME.
FR_3002	Erreur lors de la lecture du fichier <nom du fichier>. Message d'erreur système d'exploitation <message d'erreur>.
Explication:	Il s'agit d'une erreur du système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Un numéro d'erreur système d'exploitation apparaît avec ce message. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation du système d'exploitation.
FR_3013	Erreur de configuration de la chaîne de délimiteur de champ.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à identifier un séparateur de champ. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
FR_3015	Avertissement ! Ligne <ID ligne>, champ <nom> : les données ont été tronquées.
Explication:	Les données dépassent la longueur du champ (fichiers délimités uniquement), ce qui a obligé Integration Service à tronquer les données.
Réponse de l'utilisateur :	Afin d'éviter la troncation des données, augmentez la longueur du champ en conséquence.
FR_3016	La longueur de l'enregistrement <ID enregistrement> est supérieure à la longueur de tampon de la ligne séquentielle <nombre> pour <chaîne>.
Explication:	Longueur de tampon insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, augmentez le paramètre de Longueur de tampon de la ligne séquentielle. La longueur de l'enregistrement peut ne pas être la taille que doit atteindre la Longueur de tampon de la ligne séquentielle. Vérifiez le fichier de données source.
FR_3023	Erreur lors de l'ouverture de la connexion FTP.
Explication:	Vous avez spécifié une connexion FTP incorrecte dans une session. Vous avez peut-être utilisé un nom d'utilisateur ou un mot de passe erroné. Sinon, le serveur FTP peut être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la connexion FTP spécifiée est correcte dans les propriétés de session et testez cette connexion FTP manuellement.

FR_3024	Erreur lors du transfert du fichier distant.
Explication:	Vous avez essayé d'utiliser un FTP pour transférer un fichier inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier existe et que vous l'avez bien orthographié.
Explication:	Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder au fichier distant.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système FTP.
FR_3029	Erreur attribut fichier délimité : le caractère d'échappement ne peut pas être le même que le caractère guillemet.
Explication:	Vous avez spécifié les mêmes guillemets pour le caractère d'échappement et le caractère guillemet optionnel dans un fichier source plat délimité.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un caractère d'échappement ou de guillemet différent.
FR_3030	Erreur attribut fichier délimité : les délimiteurs ne peuvent pas contenir de caractère guillemet.
Explication:	L'un des délimiteurs est le caractère guillemet sélectionné.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un délimiteur autre que le caractère guillemet.
FR_3031	Erreur attribut fichier délimité : les délimiteurs ne peuvent pas contenir de caractère d'échappement.
Explication:	L'un des délimiteurs est le caractère d'échappement spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un délimiteur autre que le caractère d'échappement.
FR_3032	Erreur attribut fichier délimité : vous devez spécifier au moins un délimiteur.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de délimiteur.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un délimiteur.
FR_3033	Lecteur fichier délimité : Avertissement ! Caractère guillemet correspondant manquant dans la colonne <nom de la colonne> du fichier <nom du fichier>. Lecture jusqu'à la fin de la ligne pour la colonne.
Explication:	Un guillemet fermant est manquant dans la colonne spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez le fichier et ajoutez un guillemet fermant où cela est nécessaire.
FR_3034	Lecteur fichier délimité : Avertissement ! Caractère(s) supplémentaire(s) ignoré(s) après le guillemet fermant de la colonne <nom de la colonne> dans le fichier <nom du fichier>.
Explication:	Il existe des caractères supplémentaires après le délimiteur de guillemet fermant dans la colonne spécifiée. Integration Service n'a pas pu lire les caractères supplémentaires.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le fichier source pour vérifier si les caractères ignorés doivent faire partie de la colonne. Si c'est le cas, réimportez le fichier dans l'analyseur source.

FR_3035	Erreur lors de l'ouverture du fichier NULL. Message d'erreur système d'exploitation.
Explication:	Erreur interne durant la lecture depuis un fichier source.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
FR_3036	Erreur : le caractère d'échappement <valeur du caractère d'échappement> n'est en page de code Latin1 en mode de mouvement de données ASCII.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il s'exécute en mode ASCII. La page de code source du fichier est Latin1 et vous avez sélectionné un caractère d'échappement pour la source du fichier qui n'est pas valide dans la page de code Latin1.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un caractère d'échappement valide dans la page de code Latin1.
FR_3037	Erreur : la chaîne de délimiteur de champ comporte au moins un caractère <valeur de délimiteur> qui n'est en page de code Latin1 en mode de mouvement de données ASCII.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il s'exécute en mode ASCII. La page de code source du fichier est Latin1 et vous avez sélectionné un délimiteur pour la source du fichier qui n'est pas valide dans la page de code Latin1.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un délimiteur valide dans la page de code Latin1.
FR_3038	Erreur : le caractère d'échappement <valeur du caractère d'échappement> n'est pas valide dans la page de code du fichier actuel <nom de la page de code> en mode mouvement de données UNICODE.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il s'exécute en mode Unicode et avez sélectionné un caractère d'échappement pour la source du fichier qui n'est pas valide dans la page de code source du fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un caractère d'échappement valide dans la page de code source.
FR_3039	Erreur : la chaîne de délimiteur de champ comporte au moins un caractère <valeur du délimiteur> non valide dans la page de code du fichier actuel <nom de la page de code> en mode de mouvement de données UNICODE.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il s'exécute en mode Unicode et avez sélectionné un délimiteur pour la source du fichier qui n'est pas valide dans la page de code source du fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un délimiteur valide dans la page de code source.
FR_3041	Erreur : page de code <nom de la page de code> non valide pour le fichier plat délimité.
Explication:	La page de code que vous avez sélectionnée n'est pas valide pour les formats de fichier plat délimité.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code valide pour les fichiers plats délimités.

FR_3043	Erreur : utilisation de la page de code multi-octets sur base EBCDIC <nom de la page de code> en mode mouvement de données ASCII non valide.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il s'exécute en mode ASCII et sélectionné une page de code multi-octets sur base EBCDIC pour une source de fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Si les données nécessitent une page de code multi-octets sur base EBCDIC, exécutez Integration Service en mode Unicode. Dans le cas contraire, sélectionnez une page de code valide pour la source.
FR_3045	Erreur : page de code <ID page de code> introuvable. Veuillez l'installer d'abord.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à trouver la page de code que vous avez spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Installez la page de code correcte.
FR_3046	Erreur ! Les données <données de chaîne> du fichier à largeur fixe <nom du fichier> ne se terminent pas à la limite à largeur fixe pour le champ <nom du champ>.
Explication:	Les données multi-octets ne s'adaptent pas à la limite à largeur fixe de cette colonne.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la largeur du champ, ou remplissez la colonne de blancs afin que les champs s'y adaptent correctement.
FR_3047	Erreur : page de code <nom de la page de code> non valide pour le fichier plat à largeur fixe.
Explication:	La page de code que vous avez sélectionnée n'est pas valide pour les fichiers plats à largeur fixe.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code valide pour les fichiers plats à largeur fixe.
FR_3048	Erreur : le caractère null <valeur du caractère null> n'est pas valide dans la page de code du fichier actuel <nom de la page de code> en mode mouvement de données Unicode.
Explication:	Le caractère null que vous avez spécifié n'est pas valide dans la page de code du fichier source plat.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un caractère null valide dans la page de code du fichier source plat.
FR_3049	Erreur : le caractère null <valeur du caractère null> n'est pas en page de code Latin1 en mode de mouvement de données ASCII.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il s'exécute en mode ASCII et avez spécifié un caractère null qui n'est pas valide dans la page de code Latin1.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un caractère null valide dans la page de code Latin1.
FR_3050	Erreur : page de code <nom de la page de code> non valide pour le fichier VSAM à largeur fixe.
Explication:	La page de code que vous avez sélectionnée n'est pas valide pour les fichiers VSAM.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code valide pour les fichiers VSAM.

FR_3051	Erreur : caractère null binaire <valeur du caractère null> non valide. La valeur décimale n'est pas comprise entre 0 et 255.
Explication:	Vous avez entré un caractère null non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur de caractère null entre 0 et 255.
FR_3053	Erreur ! Les données <données de chaîne> du fichier à largeur fixe <nom du fichier> ne se terminent pas à la limite à largeur fixe pour <octets à ignorer entre les enregistrements>. La prochaine ligne/enregistrement sera aussi une erreur.
Explication:	Le nombre d'octets à ignorer entre les enregistrements est supérieur à 0. Si le nombre d'octets à ignorer entre les enregistrements est supérieur à 0, une erreur d'alignement existe pour ces octets. Les données de l'enregistrement ne se terminent pas à la limite à largeur fixe pour ces octets ignorés.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données et le nombre d'octets à ignorer entre les lignes/enregistrements.
FR_3054	Erreur ! Les données restantes <données de chaîne> du champ null binaire non répétitif du fichier à largeur fixe <nom du fichier> ne se terminent pas à la limite à largeur fixe pour le champ <nom du champ>.
Explication:	Les données restantes d'un champ null binaire non répétitif ne se terminent pas à la limite à largeur fixe pour ce champ.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données et/ou les paramètres de largeur fixe.
FR_3056	Erreur lors de la lecture depuis le fichier <nom du fichier>.
Explication:	Une erreur s'est produite lors de la lecture du fichier source.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus de détails, consultez les autres messages d'erreur consignés.
FR_3057	Erreur : données insuffisantes pour fichier plat à largeur fixe ou fichier VSAM à largeur fixe. Les données de ligne sont <données de ligne>.
Explication:	Les données non ligne séquentielle sont trop petites. Les données affichées sont la ligne, dont les octets de queue entre les enregistrements.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les données ont la bonne longueur et que les octets entre les lignes correspondent aux options du fichier source.
FR_3058	Erreur durant le traitement du fichier COBOL : impossible d'analyser l'entrée [le caractère numérique dans <données> à l'emplacement <emplacement> doit être dans la page de code Latin1].
Explication:	Le lecteur ne peut pas lire le champ d'entrée car ce dernier contient des caractères ne se trouvant pas dans la page de code Latin1.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le champ d'entrée pour qu'il contienne les données des caractères Latin1.

FR_3059	Erreur lors du traitement de l'enregistrement <nom d'enregistrement> dans le fichier <nom du fichier> : enregistrement non valide car au moins un groupe de redéfinitions n'est pas valide (la redéfinition n'est pas à une limite de caractère parfaite ou erreur de conversion pour le champ picnum).
Explication:	Dans une source de fichier, au moins une des instructions REDEFINES entraîne le dépassement de la limite du champ par un caractère.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez et corrigez la ligne où l'erreur s'est produite.
Explication:	La définition est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'instruction REDEFINES.
FR_3060	Erreur durant le traitement de l'enregistrement <nom de l'enregistrement> dans le fichier <nom du fichier> : états de code en conflit à l'emplacement <numéro d'emplacement, faisant référence au décalage d'octet vers la ligne> lors de l'interprétation de plusieurs redéfinitions.
Explication:	Dans une source de fichier, l'une des instructions REDEFINES laisse la ligne dans l'état en code, tandis qu'une autre instruction REDEFINES laisse la ligne dans l'état hors code.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez et corrigez la ligne à l'endroit où l'erreur est survenue, ou modifiez l'instruction REDEFINES.
FR_3061	Erreur lors de l'ouverture de la file d'attente WebSphere MQ. Message d'erreur système d'exploitation.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir la file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
FR_3064	Avertissement : la dernière ligne du fichier n'est pas complète.
Explication:	La dernière ligne du fichier à largeur fixe contient des colonnes vides. Integration Service a ignoré la dernière ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la dernière ligne du fichier source contient des données valides.
FR_3065	Ligne <numéro de ligne>, champ <nom de colonne> : numéro non valide - <données de la colonne>. La ligne sera ignorée.
Explication:	Le fichier source contient des données de chaîne dans une colonne numérique. Integration Service ignore la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la ligne du fichier source contient des données valides.
FR_3066	Erreur : la chaîne de format de date a au moins une décimale de caractère value=<number> qui n'est en page code Latin1 en mode mouvement de données ASCII.
Explication:	La chaîne de format de date pour une colonne date/heure contient un caractère qui n'est pas en ASCII 7 bits.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, modifiez la définition du fichier source plat en utilisant des caractères ASCII 7 bits pour la chaîne de format de la colonne date/heure.

FR_3067	Ligne <numéro de ligne>, champ <nom de colonne> : date non valide - <données de la colonne>. La ligne sera ignorée.
Explication:	Le fichier source contient des données non valides dans une colonne date/heure. Integration Service ignore la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la ligne du fichier source contient des données valides.
FR_3068	Format de date fourni <format de date> non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
FR_3069	Erreur : le caractère « <caractère> » est utilisé comme délimiteur et séparateur des milliers pour le champ <nom de colonne>.
Explication:	Vous avez spécifié dans le concepteur le même caractère pour le délimiteur de fichier et le séparateur des milliers pour la colonne numérique spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier source contient des caractères différents pour les séparateurs des milliers et les délimiteurs de colonne. Modifiez la définition source dans l'analyseur source, ou réimportez-la.
FR_3070	Erreur : le caractère « <caractère> » est utilisé comme délimiteur et séparateur décimal pour le champ <nom de colonne>.
Explication:	Vous avez spécifié dans le concepteur le même caractère pour le délimiteur de fichier et le séparateur décimal pour la colonne numérique spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier source contient des caractères différents pour les séparateurs des milliers et les délimiteurs de colonne. Modifiez la définition source dans l'analyseur source, ou réimportez-la.
FR_3072	Erreur : impossible de traiter le fichier plat <nom de fichier> pour lecture.
Explication:	Integration Service ne peut pas accéder au fichier source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que Integration Service peut accéder à la machine hébergeant le fichier. Accordez une autorisation de lecture sur le référentiel où se trouve le fichier au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
FR_3074	Erreur à la ligne <numéro de ligne>. Un caractère multi-octets s'étend sur deux champs ou deux lignes. L'enregistrement sera ignoré.
Explication:	Dans la source du fichier à largeur fixe, un caractère multi-octets d'une colonne s'étend sur deux colonnes. Integration Service ignore la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la ligne du fichier source contient des données valides. Vérifiez également que les données du fichier source correspondent à la définition source.
FR_3075	Erreur : le type de fichier source ne peut pas être indirect pour un qualificateur de source associé MQ.
Explication:	Vous avez sélectionné le type de fichier source Indirect. Lorsque le mappage contient un qualificateur de source associé, le type de fichier source doit être Direct.

Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez le type de fichier source Direct.
FR_3077	Erreur fatale : la colonne <nom de la colonne> contient des informations de formatage corrompues. Sauvegardez à nouveau les informations dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
FR_3078	Erreur fatale : impossible de vider une ligne incomplète en temps réel.
Explication:	Lors d'une session en temps réel, Integration Service a émis une validation pendant le traitement d'un enregistrement. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que tous les champs de message de la source WebSphere MQ de la modification sont complétés avant d'exécuter la session.
FR_3085	ERREUR : ligne <numéro de ligne> : <caractère>ème caractère est un caractère null qui n'est pas autorisé dans un fichier de saisie de texte <nom du fichier>.
Explication:	Integration Service ne peut pas lire le champ d'entrée car il contient un caractère null.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la source ne contient pas de valeurs null.
FR_3107	ERREUR : le caractère <caractère> est utilisé comme délimiteur de colonne et délimiteur de ligne.
Explication:	La session a échoué car le caractère de saut de ligne est similaire au délimiteur de colonne dans le fichier plat.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez d'autres caractères pour le saut de ligne et le délimiteur de colonne.
FR_3108	ERREUR : page de code UCS2 (par ex. UTF-16BE ou UTF-16LE) du DSQ <nom du qualificateur de source> non prise en charge avec ce type de fichier.
Explication:	La session a échoué car la page de code UTF-16BE ou UTF-16LE n'est pas prise en charge pour les fichiers plats à largeur fixe.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez utiliser ces pages de code avec des fichiers plats délimités.
FR_3110	Erreur lors de l'ouverture de la connexion SFTP.
Explication:	La connexion SFTP spécifiée dans la session a une erreur. Sinon, le serveur SFTP peut être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la connexion SFTP spécifiée est correcte dans les propriétés de session et testez cette connexion SFTP manuellement. Vérifiez également que vous avez spécifié les nom d'utilisateur et mot de passe corrects.
FR_3111	Erreur lors du transfert des fichiers distants via SFTP.
Explication:	Le fichier distant n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier existe et que le nom de fichier spécifié est correct dans la connexion SFTP.

Explication:	L'utilisateur SFTP n'a pas l'autorisation d'accéder au fichier distant.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système SFTP.
FR_3115	Erreur : paramètres en conflit pour la manipulation NULL spécifiés pour la source du fichier délimité <nom de la source>.
Explication:	Les propriétés personnalisées FileRdrTruncateStringNull et FileRdrTreatNullCharAs sont activées en même temps. Ces propriétés personnalisées déterminent la façon dont Integration Service manipule les caractères null dans le fichier source plat.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez l'une des propriétés. Contactez le support client international Informatica pour plus d'informations sur les propriétés personnalisées.
FR_3116	Erreur : caractère de remplacement NULL non valide spécifié pour la source du fichier délimité <nom de la source>.
Explication:	Lorsque vous activez la propriété personnalisée FileRdrTreatNullCharAs, Integration Service configure les caractères null dans un fichier source selon les caractères que vous définissez. Le format du caractère n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez un caractère octal valide, tel que \040. Contactez le support client international Informatica pour plus d'informations sur les propriétés personnalisées.
FR_3117	Integration Service ne peut pas utiliser le caractère de remplacement multi-octets <caractère> spécifié pour la source du fichier délimité <nom de la source>. Spécifiez un caractère de remplacement avec une longueur d'unité caractère simple.
Explication:	Lorsque vous activez la propriété personnalisée FileRdrTreatNullCharAs, Integration Service configure les caractères null dans un fichier source selon les caractères que vous définissez. Le caractère spécifié est un caractère multi-octets.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez un caractère à un octet valide. Contactez le support client international Informatica pour plus d'informations sur les propriétés personnalisées.

Messages FTP

FTP_14002	Impossible de transférer un fichier via FTP car l'adresse TCP/IP de l'hôte spécifiée n'a pas pu être obtenue.
Explication:	Impossible d'obtenir l'adresse TCP/IP de l'hôte distant du FTP distant utilisant le nom d'hôte distant indiqué dans la connexion FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'hôte FTP indiqué dans la connexion FTP est correct. Contactez l'administrateur système FTP.
FTP_14003	Impossible de transférer un fichier via FTP car Integration Service n'a pas pu créer d'interface de connexion.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer l'interface de connexion en raison de ressources insuffisantes telles que des descripteurs de fichiers, de la mémoire ou des autorisations sur le serveur FTP.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur système FTP.

FTP_14004

Impossible de transférer le fichier via FTP car l'option d'interface de connexion n'a pas pu être définie.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

FTP_14005

Impossible de transférer le fichier via FTP car Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur FTP.

Explication:

Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur FTP, certainement car le réseau est hors service.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur du réseau.

Explication:

Le serveur FTP n'est pas correctement configuré sur la machine distante.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur système FTP.

FTP_14006

Impossible de transférer le fichier via FTP car Integration Service ne peut pas lire le fichier distant.

Explication:

La connexion réseau a été interrompue après la connexion de Integration Service au serveur FTP.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur du réseau, l'administrateur système FTP et l'administrateur système Informatica.

FTP_14007

Impossible de transférer le fichier via FTP car le format de la réponse FTP n'est pas attendu. Le serveur FTP n'est pas pris en charge.

Explication:

Integration Service ne reconnaît pas le protocole FTP.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

FTP_14008

Erreur lors de la fermeture de la connexion FTP.

Explication:

Integration Service a perdu la connexion au serveur FTP.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur du FTP.

FTP_14009

Impossible de transférer le fichier via FTP. Impossible de se connecter car l'utilisateur n'est pas valide.

Explication:

Le nom d'utilisateur de l'objet de connexion FTP est incorrect.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez le nom d'utilisateur FTP dans le gestionnaire de workflow.

FTP_14010

Impossible de transférer le fichier via FTP. Impossible de se connecter car le mot de passe a été rejeté.

Explication:

Le mot de passe de l'objet de connexion FTP est incorrect.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le mot de passe FTP dans l'objet de connexion.
FTP_14011	Impossible de transférer le fichier via FTP. Requête de connexion rejetée par le serveur FTP.
Explication:	Le serveur FTP a refusé la connexion de Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système FTP.
FTP_14012	Impossible de transférer le fichier via FTP. Commande FTP <nom de la commande> rejetée par le serveur FTP.
Explication:	L'utilisateur FTP dans l'objet de connexion du FTP n'a pas d'autorisations de lecture.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Pour Windows, vérifiez que l'utilisateur FTP qui accède au fichier a des autorisations de lecture standard sur le répertoire du fichier indexé.</p> <p>Pour UNIX, préparez le répertoire d'indexation afin que l'utilisateur FTP qui accède au fichier possède également le répertoire. Exécutez la commande UNIX suivante depuis le répertoire où vous voulez générer le fichier :</p> <pre>% chmod g+s</pre>
Explication:	Ceci est un message d'information. Integration Service vérifie l'existence d'un fichier lorsque vous exécutez une session de conservation de fichier. La première fois que vous exécutez une session de conservation de fichier, le fichier n'existe pas. Lorsqu'Integration Service ne trouve pas le fichier, il écrit ce message sur le journal de session.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
FTP_14017	Impossible de transférer le fichier local <nom du fichier> via FTP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier d'indexation local que vous avez spécifié dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les autres messages du journal de session.
FTP_14018	Impossible de transférer le fichier via FTP. Erreur lors de la lecture du fichier local.
Explication:	Le fichier cible a été écrit à l'emplacement d'indexation cible, mais Integration Service a rencontré une erreur durant la lecture du fichier au cours de son transfert vers la machine cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les autres messages du journal de session.
FTP_14019	Impossible de transférer le fichier via le fichier FTP. Erreur lors de l'écriture vers le fichier local.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant l'écriture vers l'emplacement du fichier d'indexation source.
Réponse de l'utilisateur :	Confirmez le répertoire d'indexation indiqué dans les propriétés de session.
FTP_14020	Impossible de supprimer le fichier. Commande FTP DELE rejetée par le serveur FTP.
Explication:	L'utilisateur FTP n'a pas l'autorisation de supprimer le fichier d'indexation.

Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le fichier manuellement et contactez l'administrateur du système FTP pour obtenir l'autorisation de supprimer les fichiers FTP pour les sessions futures.
FTP_14024	Le nom de l'hôte FTP <nom d'hôte> a un format incorrect. Spécifiez <nom d'hôte> ou <nom d'hôte>:<port> où 0 <port> 65536.
Explication:	Vous avez entré un nom d'hôte FTP avec un format incorrect dans un champ Nom d'hôte dans la boîte de dialogue Éditeur de connexion FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la connexion FTP dans le gestionnaire de workflow. Spécifiez le format du nom d'hôte <nom d'hôte> ou <nom d'hôte:port>.
FTP_14040	Dépassement de délai de l'interface de connexion FTP <numéro d'interface de connexion>. Le serveur FTP n'a pas répondu à temps. Vérifiez que le serveur FTP est en marche, ou augmentez la valeur de délai FTP.
Explication:	Integration Service a essayé d'accéder à une source de fichier sur un serveur FTP, mais ce dernier n'a pas envoyé de données avant que Integration Service dépasse le délai. Par défaut, Integration Service attend 600 secondes avant que le délai ne soit dépassé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur FTP est toujours en cours d'exécution. Si vous avez besoin d'augmenter la durée pendant laquelle Integration Service attend avant l'expiration, contactez le support client international Informatica.
FTP_14046	Impossible de se reconnecter au serveur FTP à <hôte FTP> : <numéro du port de contrôle> pendant la période de nouvelle tentative.
Explication:	La connexion au serveur FTP a échoué. Integration Service n'a pas réussi à se reconnecter au serveur FTP pendant la période de nouvelle tentative pour l'objet de connexion FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le statut du serveur FTP et réexécutez la session. Si la session est activée pour la récupération, récupérez-la.
FTP_14047	Le fichier source <nom du fichier> ou son horodatage a été modifié après la lecture précédente. La session doit maintenant prendre fin.
Explication:	La connexion au serveur FTP pour la session a échoué et Integration Service s'est reconnecté au serveur FTP. Cependant, le fichier source de la session a été modifié depuis sa dernière lecture par Integration Service, et la session a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si la session est activée pour la récupération, récupérez-la.
FTP_14048	Le serveur FTP ne prend pas en charge la commande FTP <commande FTP>. La résilience est désactivée.
Explication:	La connexion au serveur FTP a échoué. Integration Service s'est reconnecté au serveur FTP et a essayé de recommencer le transfert du fichier. Cependant, le serveur FTP ne prend pas en charge les commandes REST, MDTM ou SIZE FTP, qui sont nécessaires pour relancer le transfert de fichier. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Pour une connexion FTP résiliente, le serveur FTP doit prendre en charge les commandes REST, MDTM ou SIZE FTP.

FTP_14049	Le serveur FTP ne prend pas en charge la commande FTP <commande FTP>. Impossible de redémarrer le transfert de fichiers vers le serveur FTP.
Explication:	La connexion au serveur FTP a échoué. Integration Service s'est reconnecté au serveur FTP et a essayé de recommencer le transfert du fichier. Cependant, le serveur FTP ne prend pas en charge les commandes REST, MDTM ou SIZE FTP, qui sont nécessaires pour relancer le transfert de fichier. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Pour une connexion FTP résiliente, le serveur FTP doit prendre en charge les commandes REST, MDTM ou SIZE FTP.
FTP_14050	Le tampon DTM ne contient pas assez de données pour redémarrer le transfert de fichiers. Clôture de la session.
Explication:	Integration Service a transféré certaines données cibles vers le serveur FTP distant et la connexion a échoué. Certaines des données cibles n'ont pas été écrites sur le fichier distant par le serveur FTP, et les données cibles n'existent plus dans le tampon du processus DTM. Par conséquent, les données ont été perdues et Integration Service ne peut pas redémarrer le transfert de fichier après la reconnexion au serveur FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session.
FTP_14055	Une défaillance d'interface de connexion <numéro d'interface de connexion> a été rencontrée : <texte d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur pour l'interface de connexion. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
FTP_14056	La licence haute disponibilité est absente. La période de nouvelle tentative spécifiée pour la connexion de Integration Service au serveur FTP est ignorée.
Explication:	La période de nouvelle tentative de la connexion est configurée dans l'objet de connexion FTP, mais vous ne disposez pas de l'option haute disponibilité. La période de nouvelle tentative est ignorée.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
FTP_14057	Impossible de transférer des fichiers via SFTP car Integration Service n'a pas pu obtenir l'adresse TCP/IP pour l'hôte spécifié.
Explication:	Impossible d'obtenir l'adresse TCP/IP de l'hôte distant du SFTP distant utilisant le nom d'hôte distant indiqué dans la connexion SFTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'hôte SFTP indiqué dans la connexion SFTP est correct. Contactez l'administrateur système SFTP.
FTP_14058	Impossible de transférer des fichiers via SFTP car Integration Service n'a pas pu créer d'interface de connexion.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer l'interface de connexion en raison de ressources insuffisantes telles que des descripteurs de fichiers, de la mémoire ou des autorisations sur le serveur SFTP.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système SFTP.
FTP_14059	Impossible de transférer le fichier via SFTP car Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur SFTP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur SFTP, certainement car le réseau est hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur du réseau.
Explication:	Le serveur SFTP n'est pas correctement configuré sur la machine distante.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système SFTP.
FTP_14060	Le nom de l'hôte SFTP <nom d'hôte> a un format incorrect. Spécifiez <nom d'hôte> ; ou <nom d'hôte>:<port>, où 0<port<65536.
Explication:	Le nom d'hôte indiqué dans la connexion FTP n'est pas au format attendu par Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la connexion FTP dans le moniteur de workflow. Spécifiez le format du nom d'hôte comme <nom d'hôte> ou <nom d'hôte:port>.
FTP_14061	Impossible de transférer le fichier local <nom du fichier> via SFTP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier d'indexation local spécifié dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les autres messages du journal de session.
FTP_14062	Impossible de transférer le fichier via SFTP. Erreur lors de la lecture du fichier local.
Explication:	Le fichier cible a été écrit à l'emplacement d'indexation cible, mais Integration Service a rencontré une erreur durant la lecture d'un fichier d'indexation local.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les autres messages du journal de session.
FTP_14063	Impossible de transférer le fichier via SFTP. Erreur lors de l'écriture vers le fichier local.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant l'écriture vers l'emplacement du fichier d'indexation source
Réponse de l'utilisateur :	Confirmez le répertoire d'indexation indiqué dans les propriétés de session.
FTP_14064	Impossible de supprimer le fichier distant <nom du fichier> via SFTP : <erreur système>.
Explication:	L'utilisateur SFTP n'a pas l'autorisation de supprimer le fichier d'indexation.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le fichier manuellement et contactez l'administrateur du système SFTP pour obtenir l'autorisation de supprimer les fichiers SFTP pour les sessions futures.

FTP_14065	Échec d'initialisation de la session SSH2 (couche de transport) avec le serveur SFTP : <message système>.
Explication:	La bibliothèque SSH utilisée par Integration Service n'est pas compatible avec les fichiers de la bibliothèque sur le serveur SFTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur SFTP prend en charge la version SSH utilisée par Integration Service.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur d'interface de connexion. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur, corrigez l'erreur et réexécutez la session.
FTP_14066	Échec d'authentification avec le serveur SFTP distant : <message système>.
Explication:	L'authentification a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations d'authentification fournies dans la connexion FTP sont valides pour la méthode d'authentification attendue par le serveur SFTP.
FTP_14067	Échec d'initialisation du sous-système SFTP : <message de la bibliothèque>.
Explication:	Erreur liée à la bibliothèque externe.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
FTP_14068	Impossible d'ouvrir le fichier distant <nom du fichier> via SFTP : <message système>.
Explication:	Le fichier n'existe pas ou vous n'avez pas les autorisations pour ouvrir le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du fichier et ses autorisations.
FTP_14074	Integration Service n'a pas tenté de se connecter au serveur SFTP avec l'authentification de clé publique car les noms des fichiers de clés publiques et privées n'étaient pas spécifiés.
Explication:	Les noms des fichiers de clés publiques et privées n'étaient pas spécifiés dans la connexion FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez les noms des fichiers de clés publiques et privées dans la connexion FTP.
FTP_14081	Le serveur SFTP distant ne répond pas.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur SFTP, certainement car le réseau est hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur du réseau.
Explication:	Le serveur SFTP n'est pas correctement configuré sur la machine distante.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système SFTP.
FTP_14083	Erreur : le nom du fichier distant pour la connexion SFTP <nom de la connexion> n'est pas spécifié.
Explication:	Le nom du fichier distant dans l'objet de connexion FTP n'est pas spécifié.

Réponse de
l'utilisateur :

Spécifiez le nom du fichier distant dans l'objet de connexion FTP.

FTP_14084

Accès impossible au fichier de clés publiques ou privées. Vérifiez que le chemin de fichier correct a été spécifié.

Explication:

Le fichier de clés publiques ou privées n'a pas été correctement spécifié.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que le nom du fichier et le chemin d'accès à celui-ci spécifiés sont corrects dans l'objet de connexion FTP.

CHAPITRE 9

Codes de message H

- [Messages HIER, 168](#)

Messages HIER

HIER_28004	Erreur du lecteur XML : <texte d'erreur>.
Explication:	Il s'agit d'une erreur générique.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
HIER_28020	Le bloc-tampon DTM est plein, impossible d'envoyer le bloc pour le moment. Il est nécessaire d'utiliser le tas de mémoire pour contenir les données.
Explication:	Dans le fichier XML, les éléments feuille apparaissent après les éléments de fermeture à occurrences multiples d'un élément parent. Le bloc mémoire des éléments de fermeture à occurrences multiples est plein.
Réponse de l'utilisateur :	Restructurez le fichier afin que tous les éléments feuille d'un élément parent apparaissent avant les éléments de fermeture à occurrences multiples.
HIER_28028	Erreur fatale : impossible d'affecter de la mémoire depuis le tas de mémoire.
Explication:	Dans le fichier XML, les éléments feuille apparaissent après les éléments de fermeture à occurrences multiples d'un élément parent. Integration Service n'a plus de tas de mémoire disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Restructurez le fichier afin que tous les éléments feuille d'un élément parent apparaissent avant les éléments de fermeture à occurrences multiples.
HIER_28031	Deux champs pointent vers le même nœud XML, mais les types de données et les longueurs ne correspondent pas.
Explication:	La transformation Qualificateur de source contient différents ports basés sur le même élément XML. Les types de données ou longueurs de ces ports sont différents.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la transformation Qualificateur de source et assurez-vous que les types de données et les longueurs de toutes les occurrences de l'élément correspondent.

HIER_28032	Erreur : aucun champ des groupes définis ne comporte de référence à un nœud dans l'arborescence XML.
Explication:	Le mappage XML d'un élément du fichier XML est vide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
HIER_28034	Impossible d'extraire un bloc depuis le DTM.
Explication:	Le thread du lecteur n'a pas réussi à récupérer un bloc de mémoire depuis le pool du tampon DTM.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
HIER_28041	Impossible d'ouvrir le fichier indirect <nom du fichier>.
Explication:	La session est configurée pour lire à partir d'une liste de fichiers. Integration Service n'a pas pu ouvrir la liste de fichiers spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier existe à l'emplacement indiqué. Accordez également des autorisations de lecture sur le fichier et le répertoire au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation. Puis, réexécutez la session.
HIER_28043	Échec du lecteur : le nœud <nom d'élément> apparaît plusieurs fois. Ce nœud a été marqué dans le schéma comme apparaissant une fois ou moins.
Explication:	Vous avez importé une source basée sur un fichier XML dans le concepteur. Dans le qualificateur de source, le concepteur a marqué l'un des éléments comme un élément à une occurrence. Lorsque vous avez utilisé cette source dans un mappage, le fichier XML importé contenait l'élément plusieurs fois.
Réponse de l'utilisateur :	Re créez la transformation Qualificateur de source XML à l'aide d'un fichier XML plus précis.
HIER_28044	Échec du lecteur : le nœud racine pour le XML donné ne correspond pas au nœud racine dans le référentiel.
Explication:	Vous avez importé une source basée sur un fichier XML dans le concepteur. Le concepteur a déterminé l'élément racine basé sur ce fichier et l'a stocké dans le référentiel. Lorsque vous avez utilisé cette source dans un mappage, le fichier XML importé contenait un autre élément racine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier XML, puis réimportez-le.
HIER_28045	Erreur hors plage : <nom d'élément>.
Explication:	L'élément stocké dans le référentiel est un nombre décimal avec une précision et une plage spécifiques. La précision de l'élément dans le fichier XML ne correspond pas à la précision stockée dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la précision de l'élément, puis réimportez le fichier XML.

HIER_28051**Nombre lu <valeur> non valide pour le chemin XML <nom du chemin>.**

Explication:

Integration Service n'a pas réussi à lire une valeur depuis un fichier XML car le type de données défini dans la définition source XML ne correspond pas au type de données du fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que le type de données de la définition source XML correspond au type de données du fichier XML.

CHAPITRE 10

Codes de message I

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages IDM, 171](#)
- [Messages IDOC, 176](#)

Messages IDM

IDM_24007	La transformation masquage des données n'a pas pu lire le fichier highgroup.txt.
Explication:	Le fichier highgroup.txt est soit indisponible, soit endommagé.
Réponse de l'utilisateur :	Téléchargez le dernier fichier highgroup.txt dans le <répertoire d'installation PowerCenter> \infa_shared\SrcFiles\.
IDM_24013	Impossible de masquer : <chaîne>. Utilisation de la valeur par défaut de defaultValue.xml comme sortie.
Explication:	Le format de données ou le type de données source n'est pas valide pour le masque. Integration Service a appliqué un masque par défaut au port. Integration Service applique des valeurs de masque du fichier de valeurs par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le type de données des données source est correct ou que les données sont dans le format approprié pour un masque précis.
IDM_24023	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à initialiser l'analyseur XML.
Explication:	L'analyseur XML a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDM_24030	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à masquer la date.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les règles de masquage et les valeurs d'entrée. Vérifiez le format de date dans la source. Le format de date doit être pris en charge par PowerCenter.
IDM_24036	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à masquer le nombre.
Explication:	Un nombre source n'a pas été masqué car les données ne correspondaient pas aux règles de masquage.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez les autres erreurs dans le journal de session pour déterminer le problème. Vérifiez si les données source correspondent aux règles de masquage.
IDM_24038	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à masquer la chaîne.
Explication:	Une chaîne source n'a pas été masquée car les données ne correspondaient pas aux règles de masquage.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez d'autres erreurs dans le journal de session. Vérifiez si les règles de masquage correspondent aux valeurs d'entrée dans les données source.
IDM_24039	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à créer l'objet de masquage.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
IDM_24045	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à lire les règles de masquage des données.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
IDM_24051	La transformation Masquage des données n'a pas réussi à créer une règle de masquage.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
IDM_24055	La valeur de départ aléatoire ne se situe pas entre 1 et 1000. Utilisation de la valeur par défaut pour la valeur de départ aléatoire.
Explication:	Une colonne est configurée pour le masquage principal dans la transformation masquage des données. La valeur de départ aléatoire est configurée dans un paramètre de mappage. Le paramètre de mappage a une valeur incorrecte. Integration Service utilise la valeur de départ aléatoire dans le fichier defaultValue.xml. Le fichier defaultValue.xml contient des valeurs de masque par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la valeur du paramètre de mappage sur un nombre compris entre 1 et 1000.
IDM_24056	La valeur de départ aléatoire définie dans le fichier par défaut de masquage des données ne se situe pas entre 1 et 1000. Utilisation de 725 comme valeur de départ aléatoire.
Explication:	Une colonne est configurée pour le masquage principal dans la transformation masquage des données. La valeur de départ aléatoire dans le fichier des paramètres de mappage n'est pas valide. La valeur de départ aléatoire dans le fichier par défaut de masquage des données n'est pas valide non plus. Le service d'intégration utilise 725 comme valeur de départ aléatoire par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour default_seed dans le fichier de valeurs de masque par défaut, defaultValue.xml. Vérifiez que la valeur de départ aléatoire est comprise entre 1 et 1000. Le fichier des valeurs de masque par défaut est à l'emplacement suivant : <répertoire d'installation PowerCenter>\infra_shared\SrcFiles\defaultValue.xml.

IDM_24057	Impossible de masquer le NSS : <numéro>. Le NSS n'est pas valide.
Explication:	Le numéro de sécurité sociale source n'est pas valide parce que la région n'est pas dans le fichier highgroup.txt de l'administration de la sécurité sociale. La région correspond aux trois premiers chiffres du numéro de sécurité sociale. La transformation Masquage des données ne masque pas le numéro de sécurité sociale si le numéro source n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le numéro de sécurité sociale.
IDM_24058	La transformation n'a pas réussi à évaluer l'expression <expression>.
Explication:	La session a échoué lorsque la transformation Masquage des données a tenté d'évaluer une expression. L'expression a renvoyé des résultats non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier de rejet de session ou le journal d'erreur pour trouver la ligne qui a causé l'erreur. S'il s'agit d'une erreur récurrente, changez l'expression.
IDM_24059	Erreur fatale d'analyse d'expression ; impossible d'analyser l'expression <expression>. Devrait être : Erreur fatale pendant l'analyse de l'expression de transformation Masquage des données.
Explication:	La session a échoué lorsque la transformation Masquage des données a tenté d'évaluer une expression.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier de rejet de session ou le journal d'erreur pour trouver la ligne qui a causé l'erreur. S'il s'agit d'une erreur récurrente, changez l'expression qui fait référence au port.
IDM_24060	Le type de données de l'expression évaluée, <expression>, et le type de données de port ne sont pas les mêmes. Utilisation de la valeur par défaut du type de données du port comme sortie. Devient : Le type de données de l'expression n'est pas le même que celui du port. Utilisation d'une valeur de port par défaut pour masquer les données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu appliquer un masque à un port configuré pour le masquage d'expression. L'expression renvoie un résultat qui n'est pas du même type de données que le port dans la transformation masquage des données. La transformation masquage des données renvoie une valeur masquée par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous créez une expression pour un port de transformation masquage des données, vérifiez que l'expression renvoie une valeur qui correspond au type de données du port. L'éditeur d'expression ne valide pas si l'expression renvoie un type de données qui est valide pour le port.
IDM_24061	Aucune information de connexion n'a été spécifiée pour le dictionnaire relationnel.
Explication:	La transformation Masquage des données est configurée pour utiliser un dictionnaire relationnel, mais il n'y a pas d'informations de connexion pour le dictionnaire.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez un objet de connexion pour la connexion IDM_Dictionary sur l'onglet de mappage des propriétés de session.
IDM_24062	Aucune information de connexion n'a été spécifiée pour le stockage.
Explication:	La transformation Masquage des données est configurée pour utiliser une table de stockage pour le masquage renouvelable, mais il n'y a pas d'informations de connexion pour la table de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez un objet de connexion pour la connexion IDM_Storage sur l'onglet de mappage des propriétés de session.

IDM_24063	La table de stockage n'existe pas. Créez la table de stockage avant d'exécuter une session.
Explication:	La transformation masquage des données est configurée pour le masquage d'expression ou de substitution renouvelable. La table de stockage qui conserve les données source et les paires de valeurs masquées n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Informatica fournit des scripts SQL pour créer une table de stockage pour un serveur Sybase, Microsoft SQL, une base de données IBM DB2 ou Oracle. Les scripts se trouvent dans le répertoire <répertoire d'installation PowerCenter>\client\bin\Extensions\DataMasking. Créez une table de stockage et configurez une connexion à la table avant d'exécuter la session.
IDM_24064	La taille du dictionnaire est égale à zéro. Impossible de sélectionner une valeur masquée.
Explication:	La transformation masquage des données est configurée pour le masquage de substitution. Le dictionnaire qui fournit les données de substitution est vide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier ou la table de dictionnaire approprié est configuré dans l'onglet des propriétés de masquage de la transformation masquage de données. Vérifiez que le dictionnaire contient des données.
IDM_24065	Impossible de sélectionner une valeur masquée unique dans le dictionnaire.
Explication:	La transformation Masquage des données est configurée pour le masquage renouvelable. La transformation Masquage des données ne peut pas renvoyer de valeurs masquées uniques car le dictionnaire n'a pas assez de données.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le dictionnaire a plus de valeurs uniques que les données source.
IDM_24066	Impossible de sélectionner une valeur masquée dans le dictionnaire.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer une valeur masquée de substitution à partir du dictionnaire pour le masquage de données.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la structure du dictionnaire est correcte. Chaque ligne dans le dictionnaire doit avoir un numéro de série. Les numéros de série sont des nombres entiers qui commencent à un. Les lignes sont numérotées de manière séquentielle sans intervalles dans les nombres. Configurez le nom de colonne de numéro de série dans la transformation Masquage des données.
IDM_24067	Le dictionnaire <nom de dictionnaire> est indisponible dans la connexion fournie.
Explication:	La transformation Masquage des données est configurée pour le masquage de substitution. Le dictionnaire relationnel qui fournit les données de substitution est indisponible pour la connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous configurez un dictionnaire relationnel, configurez une connexion relationnelle pour le dictionnaire dans l'onglet Mappages des propriétés de session. Sélectionnez un objet de connexion relationnelle pour la connexion IDM_Dictionary.
IDM_24068	Le dictionnaire <nom de dictionnaire> est indisponible dans \$PMLookupFileDir.
Explication:	La transformation Masquage des données est configurée pour le masquage de substitution. Le dictionnaire de fichier plat qui fournit les données de substitution est indisponible dans le répertoire des fichiers de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le dictionnaire de fichier plat se trouve dans le répertoire des fichiers de recherche. Par défaut, le répertoire est <répertoire_installation_PowerCenter>\server\infa_shared\LkpFiles.

IDM_26001	Longueur de numéro de carte de crédit non valide : <numéro>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le numéro de carte de crédit source comporte entre 13 et 19 chiffres.
IDM_26002	Impossible de masquer le numéro de carte de crédit : <numéro>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le numéro de carte de crédit source est valide. Le nombre de chiffres du numéro doit être compris entre 13 et 19. Le numéro peut comporter les caractères suivants : 0–9, espaces et traits d'union.
IDM_26003	Impossible de retirer le délimiteur du numéro de carte de crédit : <numéro>.
Explication:	La transformation Masquage de données n'a pas appliqué un masque à un numéro de carte de crédit.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le numéro de carte de crédit source est valide. Le numéro contient peut-être des traits d'union ou des espaces au mauvais endroit.
IDM_26004	Limites et brouillage ne génèrent pas de plage de valeurs valide pour <source>.
Explication:	La transformation Masquage de données ne peut pas appliquer un masque à une colonne source. La combinaison de la règle de masquage de plage et de la règle de masquage de brouillage empêche la transformation masquage des données de générer des valeurs de masque.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la règle de masquage de plage par une plage de valeurs qui se situe dans la plage de brouillage.
IDM_26005	Date source non valide.
Explication:	La transformation Masquage des données n'a pas pu appliquer un masque à une date source car le format de date n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le format de la date est défini par l'objet de configuration de session. Vérifiez l'attribut de chaîne de format DateTime sur l'onglet Config Object pour une session ou un objet de configuration de session. Par défaut, le format de date est MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US.
IDM_26006	Adresse IP d'entrée non valide : <adresse IP>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'adresse IP source comporte quatre nombres séparés par une virgule.
IDM_26007	Format de NSS d'entrée non valide : <NSS>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le NSS comporte 11 caractères. Le NSS contient trois sections : un code de région, un numéro de groupe et un numéro de série. Les sections sont séparées par des traits d'union. La transformation Masquage de données renvoie un numéro de sécurité sociale avec le même format et indicatif que la source.
IDM_26008	Format d'URL d'entrée non valide : <URL>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'URL source contient la chaîne « :// ». La transformation masquage des données analyse une URL en recherchant la chaîne « :// » et en analysant la sous-chaîne qui se trouve à sa droite. Vérifiez que l'URL contient des nombres ou des caractères alphabétiques.

IDM_26009	La licence pour la transformation Masquage des données n'a pas été activée.
Explication:	L'option de masquage des données n'a pas de licence pour être exécutée sur cette machine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez le fichier de licence incrémentielle de masquage des données. Ajoutez la licence incrémentielle à une licence existante dans l'outil Administrator. Vous pouvez afficher les détails de la licence à l'aide de l'outil Administrator ou de la commande <i>infacmd ShowLicense</i> . Si vous ne détenez pas de licence pour le masquage des données, contactez le support client international Informatica.
IDM_26010	E-mail d'entrée non valide : <e-mail>.
Explication:	La transformation masquage des données n'a pas pu appliquer un masque à une adresse e-mail car le format d'adresse n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'adresse e-mail contient le nom d'utilisateur du destinataire, le signe @ et le nom d'hôte.
IDM_26011	Téléphone d'entrée non valide : <numéro de téléphone>.
Explication:	La transformation masquage des données n'a pas pu appliquer un masque à un numéro de téléphone car le numéro de téléphone source n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	La transformation masquage des données masque un numéro de téléphone sans changer le format du numéro de téléphone d'origine. Vérifiez que le numéro source contient uniquement les caractères suivants : 0–9, espaces, traits d'union et parenthèses. Integration Service ne masque pas les caractères alphabétiques ou spéciaux.

Messages IDOC

IDOC_17601	Réception d'un appel pour une fonction non prise en charge <fonction>.
Explication:	Integration Service a reçu un appel RFC de SAP pour une fonction non enregistrée pour Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la destination RFC créée pour Integration Service dans SAP pour envoyer des IDocs sortants uniquement.
IDOC_17605	Valeur non valide spécifiée pour IDocParamType. Doit être ControlRecord ou SegmentRecord.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Prepare AEP contient une valeur non valide pour la propriété IDocParamType.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation et sélectionnez soit ControlRecord, soit SegmentRecord pour cette propriété.
IDOC_17606	Erreur d'obtention de métadonnées pour le segment IDoc <nom de segment>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à récupérer les métadonnées IDoc pour un mappage IDoc 6.x.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les transports Informatica ont été correctement installés ou mis à niveau. Vérifiez que le fichier saprfc.ini est configuré. Vérifiez également que la destination RFC créée dans le système SAP pour Integration Service est valide.
IDOC_17607	La propriété <propriété> n'est pas valide. Erreur d'analyse de la liste d'IDocs.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP contient une liste de valeurs pour la propriété IDocTypeList qui n'est pas séparée par le délimiteur approprié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation et utilisez un point-virgule (;) pour séparer la liste de types d'IDoc.
IDOC_17608	Le nombre de types IDoc de la propriété <propriété> ne correspond pas au nombre spécifié dans <propriété>.
Explication:	Le nombre de types IDoc répertoriés dans la propriété IDocTypeList ne correspond pas au nombre spécifié dans la propriété NumberOfIDocTypes pour la transformation 6.x IDoc_Writer AEP.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation de sorte que la valeur de la propriété NumberOfIDocTypes corresponde au nombre de types IDoc répertoriés dans la propriété IDocTypeList.
IDOC_17610	Erreur d'obtention des métadonnées pour certains des IDocs dans la liste : <liste>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à récupérer les métadonnées pour la transformation IDoc_Writer AEP dans un mappage IDoc entrant 6.x.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les transports Informatica ont été correctement installés ou mis à niveau. Vérifiez que le fichier saprfc.ini est configuré. Vérifiez également que la destination RFC créée dans le système SAP pour Integration Service est valide.
IDOC_17613	Réception du type IDoc <type IDoc> inattendu.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP a reçu des données pour un type IDOC qui n'est pas inclus dans la propriété IDocTypeList.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation de sorte que la propriété IDocTypeList inclue tous les types IDoc que la transformation recevra.
IDOC_17614	L'entrée est attendue uniquement pour les types IDoc : <type IDoc>.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP a reçu des données pour un type IDOC qui n'est pas inclus dans la propriété IDocTypeList.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation de sorte que la propriété IDocTypeList inclue tous les types IDoc que la transformation recevra.
IDOC_17615	Erreur d'analyse des données de contrôle. Vérifiez les données de contrôle pour le type IDoc <type IDoc>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à analyser les données d'enregistrement de contrôle IDoc reçues par la transformation 6.x IDoc_Writer AEP.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source de sorte qu'elles contiennent des données d'enregistrement de contrôle valides.

IDOC_17617	Le segment <segment IDoc> n'est pas autorisé dans le type IDoc actuel <type>.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP a reçu des données pour un segment non valide pour le type IDoc.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source de sorte qu'elles contiennent uniquement des données de segment valides tel que défini par les métadonnées dans le type IDoc.
IDOC_17618	Les données d'enregistrement de contrôle ne peuvent pas être NULL pour IDoc <IDoc>.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP a reçu une valeur null pour l'enregistrement de contrôle.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source de sorte que les données d'enregistrement de contrôle IDoc ne contiennent pas de valeur null.
IDOC_17619	Les données de segment ne peuvent pas être NULL pour le segment <segment>.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP a reçu une valeur null pour l'enregistrement de segment.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source de sorte que les données d'enregistrement de segment IDoc ne contiennent pas de valeur null.
IDOC_17620	Erreur de création de la table de contrôle <table de contrôle>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour effectuer l'opération souhaitée.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17621	Erreur de création de la table de données <table de données>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour effectuer l'opération souhaitée.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17622	Erreur d'ajout d'enregistrement de contrôle <enregistrement de contrôle>. Échec de l'allocation de mémoire.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus de service d'intégration est exécuté pour effectuer l'opération souhaitée.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17623	Erreur d'ajout d'enregistrement de données <enregistrement de données>. Échec de l'allocation de mémoire.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus de service d'intégration est exécuté pour effectuer l'opération souhaitée.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être ajouter de la RAM au nœud.

IDOC_17624	La définition de cible SAPALEIDoc n'a pas reçu de segment d'enregistrement de contrôle pour le type IDoc : <type IDoc>.
Explication:	La définition de cible SAPALEIDoc a reçu plusieurs segments de données mais pas de segment d'enregistrement de contrôle (EDIDC) pour le type IDoc spécifié. Chaque IDoc doit contenir un segment d'enregistrement de contrôle suivi d'un ou plusieurs segments de données. Cette erreur peut se produire si la transformation précédant la définition de cible SAPALEIDoc n'est pas une transformation préparation IDoc SAP/ALE et si elle transmet des données IDoc non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que des données IDoc valides sont transmises à la définition de cible SAPALEIDoc.
IDOC_17625	La définition de cible SAPALEIDoc n'a pas reçu de segment d'enregistrement de contrôle. Une erreur s'est produite dans le traitement IDoc.
Explication:	La définition de cible SAPALEIDoc a reçu plusieurs segments de données mais pas de segment d'enregistrement de contrôle (EDIDC) pour un type IDoc. Chaque IDoc doit contenir un segment d'enregistrement de contrôle suivi d'un ou plusieurs segments de données. Cette erreur peut se produire si la transformation précédant la définition de cible SAPALEIDoc n'est pas une transformation Préparation IDoc SAP/ALE et si elle transmet des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que des données IDoc valides sont transmises à la définition de cible SAPALEIDoc.
IDOC_17626	La définition de cible SAPALEIDoc a reçu un nombre incorrect de segments d'enregistrement de contrôle. Une erreur s'est produite dans le traitement IDoc.
Explication:	Le nombre de segments d'enregistrement de contrôle qu'a reçu la définition de cible SAPALEIDoc ne correspond pas au nombre total d'IDocs reçu. Chaque IDoc doit contenir un segment d'enregistrement de contrôle suivi d'un ou plusieurs segments de données. Cette erreur peut se produire si la transformation précédant la définition de cible SAPALEIDoc n'est pas une transformation Préparation IDoc SAP/ALE et si elle transmet des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que des données IDoc valides sont transmises à la définition de cible SAPALEIDoc.
IDOC_17627	La définition de cible SAPALEIDoc n'a pas reçu de segments de données pour le type IDoc <type IDoc>. Une erreur s'est produite dans le traitement IDoc.
Explication:	La définition de cible SAPALEIDoc a reçu un segment d'enregistrement de contrôle mais pas de segments de données pour le type IDoc spécifié. Chaque IDoc doit contenir un segment d'enregistrement de contrôle suivi d'un ou plusieurs segments de données. Cette erreur peut se produire si la transformation précédant la définition de cible SAPALEIDoc n'est pas une transformation Préparation IDoc SAP/ALE et si elle transmet des données non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que des données IDoc valides sont transmises à la définition de cible SAPALEIDoc.
IDOC_17633	Erreur de création de la table de contrôle <nom de table>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus de service d'intégration est exécuté pour effectuer l'opération souhaitée.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.

IDOC_17642	La durée d'inactivité <durée> doit être supérieure ou égale à -1.
Explication:	La propriété de session de durée d'inactivité spécifiée pour la définition de source SAPALEIDoc contient une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, éditez la valeur de la durée d'inactivité de sorte qu'elle soit supérieure ou égale à -1.
IDOC_17643	Le nombre de paquets <nombre> doit être supérieur ou égal à -1.
Explication:	La propriété de session de nombre de paquets spécifiée pour la définition de source SAPALEIDoc contient une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, éditez la valeur du nombre de paquets de sorte qu'elle soit supérieure ou égale à -1.
IDOC_17644	La latence de purge en temps réel <période de latence> doit être supérieure ou égale à 0.
Explication:	La propriété de session de latence de purge en temps réel spécifiée pour la définition de source SAPALEIDoc contient une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, éditez la valeur de la latence de purge en temps réel de sorte qu'elle soit supérieure ou égale à 0.
IDOC_17645	La limite de temps de lecteur <limite de temps> doit être supérieure ou égale à 0.
Explication:	La propriété de session de limite de temps de lecteur spécifiée pour la définition de source SAPALEIDoc contient une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, éditez la valeur de la limite de temps de lecteur de sorte qu'elle soit supérieure ou égale à 0.
IDOC_17646	Échec d'obtention de la référence de connexion pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDOC_17647	Échec d'obtention de la connexion pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDOC_17648	Échec d'initialisation des propriétés du lecteur pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la session. Les propriétés de session de l'instance de qualificateur de source sont peut-être non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17649	Un type de connexion incorrect a été spécifié pour la source SAPALEIDoc.
Explication:	Dans les propriétés de session, un type de connexion d'application non valide a été sélectionné pour la définition de source SAPALEIDoc. Une définition de source SAPALEIDoc doit utiliser une connexion d'application SAP_ALE_IDoc_Reader.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, sélectionnez une connexion d'application SAP_ALE_IDoc_Reader pour la définition de source SAPALEIDoc.
IDOC_17652	La valeur de la propriété <TypeOfEP> devrait être <IDocInterpreter>.
Explication:	Dans la transformation 6.x IDoc_Interpreter EP, la propriété TypeOfEP n'est pas définie sur IDocInterpreter.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation de sorte que la propriété TypeOfEP soit égale à IDocInterpreter.
IDOC_17655	Integration Service n'a pas réussi à extraire le paquet IDoc.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la lecture d'IDocs à partir du système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur supplémentaires.
IDOC_17656	Integration Service n'a pas réussi à traiter le paquet IDoc pour l'ID de transaction = <ID>.
Explication:	La destination RFC créée dans le système SAP pour Integration Service n'est peut-être pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la destination RFC est valide.
IDOC_17658	La définition source SAPALEIDoc peut uniquement avoir un groupe d'entrée.
Explication:	La définition source SAPALEIDoc contient plusieurs groupes d'entrée.
Réponse de l'utilisateur :	Recréez la définition source SAPALEIDoc.
IDOC_17659	La définition source SAPALEIDoc peut contenir des noms de ports incorrects.
Explication:	La définition source SAPALEIDoc peut contenir des noms de ports incorrects.
Réponse de l'utilisateur :	Recréez la définition source SAPALEIDoc.
IDOC_17662	Le type IDoc d'entrée <type IDoc> est différent du type IDoc <type IDoc type> attendu. Vérifiez les données source ou la configuration pour garantir la cohérence des données.
Explication:	La transformation 6.x IDoc_Writer AEP a reçu des données pour un type IDOC qui n'est pas inclus dans la propriété IDocTypeList.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation de sorte que la propriété IDocTypeList inclue tous les types IDoc que la transformation recevra.
IDOC_17666	Échec d'initialisation des propriétés de dispositif d'écriture pour l'instance de cible <cible> :
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser les propriétés de dispositif d'écriture pour la cible spécifiée. Échec de la session.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
IDOC_17668	<propriété de connexion> non spécifiée.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver de valeur pour la propriété de connexion spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
IDOC_17669	Échec d'obtention des propriétés de connexion <propriété de connexion>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDOC_17670	Le dispositif d'écriture IDoc n'a pas pu obtenir d'informations de connexion pour l'instance de cible <cible>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDOC_17671	La partition du dispositif d'écriture <partition> n'a pas pu réaliser l'enregistrement pour la récupération.
Explication:	Integration Service n'a pas pu configurer la récupération pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
IDOC_17672	Données <données> tronquées par le dispositif d'écriture.
Explication:	Ceci est un message d'avertissement. Les données pour le segment dépassent la longueur maximum. Les données ont été tronquées.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les données du segment spécifié dans le message. Corrigez la longueur des données pour la prochaine exécution de session.
IDOC_17675	Le lecteur IDoc n'a pas réussi à prendre en charge la récupération pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDOC_17676	Le dossier de cache spécifié pour la partition du lecteur <partition> n'est pas valide.
Explication:	Le dossier de cache de récupération dans les propriétés de session n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, spécifiez un dossier de cache de récupération.
IDOC_17677	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu réaliser l'enregistrement pour la récupération.
Explication:	Integration Service n'a pas pu configurer la récupération pour la session.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17678

La partition du lecteur <partition> n'a pas pu mettre le message en cache.

Explication:

Integration Service n'a pas réussi à mettre en cache l'IDoc SAP. Integration Service n'a peut-être écrit qu'une partie de l'IDoc dans le cache de récupération avant que la session n'échoue.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17679

La partition du lecteur <partition> a tronqué le dernier message mis en cache du cache.

Explication:

Ceci est un message d'information. Integration Service a tronqué le dernier IDoc du cache.

Réponse de
l'utilisateur :

Aucune.

IDOC_17680

La partition du lecteur <partition> n'a pas pu tronquer le cache de messages au dernier message sérialisé : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service n'a pas pu tronquer le dernier IDoc dans le cache.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17681

Le lecteur IDoc n'a pas réussi à mettre en cache un message : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service n'a pas pu mettre un IDoc en cache.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17682

La partition du lecteur <partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle de fin de fichier : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service n'a pas pu valider d'IDocs sur la cible lorsqu'il a atteint la ou les conditions de session spécifiées dans les propriétés de session. Échec de la session.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17684

La partition du lecteur <partition> n'a pas pu vider le cache : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service n'a pas pu purger le cache.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17685

La partition du lecteur <partition> n'a pas réussi à lire le message mis en cache.

Explication:

Integration Service Le service d'intégration n'a pas pu lire l'IDoc en cache. Le cache contient peut-être des incohérences.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

IDOC_17690	La partition du lecteur <partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle sur le point de purge en temps réel : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider d'IDocs sur la cible à la fin de l'intervalle de latence de purge en temps réel. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
IDOC_17691	Le lecteur IDoc n'a pas réussi à désérialiser le message du cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le message du cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
IDOC_17695	Erreur lors de l'initialisation des générateurs d'arborescences pour la partition <partition>.
Explication:	Le fichier de métadonnées utilisé pour créer la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE peut être non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Re créez la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
IDOC_17696	Erreur lors de la création d'une ligne d'entrée pour le groupe <groupe>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour traiter les données IDoc dans la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17697	Erreur lors de la définition des données pour le champ : <champ>.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour traiter les données IDoc dans la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17698	Une erreur inconnue est survenue lors de la traversée de l'arborescence.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour traiter les données IDoc dans la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17699	Erreur lors de la génération de l'arborescence.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour traiter les données IDoc dans la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.

IDOC_17700	Erreur lors de l'obtention des données pour le champ.
Explication:	Il n'y a pas suffisamment de mémoire sur le nœud sur lequel le processus d'Integration Service est exécuté pour traiter les données IDoc dans la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.
IDOC_17704	Échec de validation de la syntaxe pour la clé principale <clé principale> et le numéro de document généré correspondant <numéro de document> car un segment obligatoire est manquant : <nom du segment>.
Explication:	Vous avez configuré la session pour valider les IDocs entrants avant de les écrire sur le système SAP. Integration Service a déterminé qu'une valeur pour le segment obligatoire de l'IDoc est manquante.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la transformation Préparation IDoc SAP/ALE pour l'IDoc entrant contient des valeurs pour le segment obligatoire.
IDOC_17705	Échec de validation de la syntaxe pour la clé principale <clé principale> et le numéro de document généré correspondant <numéro de document> car l'occurrence maximum est supérieure à la limite maximum de : <nom du segment>.
Explication:	Vous avez configuré la session pour valider les IDocs entrants avant de les écrire sur le système SAP. Integration Service a déterminé que le segment contient plus d'enregistrements que le nombre autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que le nombre d'enregistrements du segment ne dépasse pas le nombre maximum autorisé.
IDOC_17706	Échec de validation de la syntaxe pour la clé principale <clé principale> et le numéro de document généré correspondant <numéro de document> car l'occurrence minimum est inférieure à la limite minimum de : <nom du segment>.
Explication:	Vous avez configuré la session pour valider les IDocs entrants avant de les écrire sur le système SAP. Integration Service a déterminé que le segment contient moins d'enregistrements que le nombre minimum autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que le nombre d'enregistrements du segment corresponde au nombre minimum d'enregistrements autorisé.
IDOC_17707	Données NULL obtenues pour les champs de clé principale/étrangère.
Explication:	Les données des champs de clé principale ou étrangère sont manquantes.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les données contiennent des clés principale et étrangère.
IDOC_17708	Données NULL obtenues pour tous les champs connectés du segment <nom de segment>.
Explication:	Les données des champs connectés dans le segment nommé sont manquantes.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les données existent pour les champs connectés du segment nommé.

IDOC_17709	Dépassement de capacité <données> au port <numéro de port>. Si le seuil d'erreurs n'est pas atteint, la ligne sera envoyée via le port ErrorIDocData.
Explication:	La transformation Préparation IDoc SAP/ALE a reçu des données supérieures à la précision pour la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que les valeurs correspondent à la précision pour la ligne.
IDOC_17710	<Valeur> lignes orphelines ont été reçues par la transformation Préparation IDoc SAP/ALE.
Explication:	La transformation préparation IDoc SAP/ALE a reçu des lignes orphelines. La session échoue si la propriété de session Gestion des lignes orphelines est définie sur Erreur et que le nombre d'erreurs a dépassé le seuil.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que toutes les lignes enfant ont des lignes parent.
IDOC_17711	<Valeur> lignes dupliquées ont été reçues par la transformation préparation IDoc SAP/ALE.
Explication:	La transformation préparation IDoc SAP/ALE a reçu des lignes dupliquées.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les lignes dupliquées des données.
IDOC_17712	La transformation préparation IDoc SAP/ALE a reçu une ligne orpheline <index de la ligne> dans le groupe <groupe> avec la clé principale <clé principale> et la clé étrangère <clé étrangère>.
Explication:	La transformation préparation IDoc SAP/ALE a reçu des lignes orphelines. La session échoue si la propriété de session Gestion des lignes orphelines est définie sur Erreur et que le nombre d'erreurs a dépassé le seuil.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que toutes les lignes enfant ont des lignes parent.
IDOC_17713	Ligne dupliquée reçue dans le groupe <groupe> avec la clé principale : <clé principale>.
Explication:	La transformation préparation IDoc SAP/ALE a reçu des lignes dupliquées.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les lignes dupliquées des données.
IDOC_17714	La longueur des données IDoc suivantes n'est pas correcte : <valeur>.
Explication:	La transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE a reçu des données IDoc inférieures à la longueur fixe de 1 063 caractères pour chaque segment.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source de sorte que leur longueur soit égale à 1 063 caractères pour chaque segment.
IDOC_17720	La transformation Préparation IDoc SAP/ALE comporte un groupe d'entrée non connecté. Connectez tous les groupes d'entrée pour la transformation.
Explication:	Un ou plusieurs groupes d'entrée dans la transformation Préparation IDoc SAP/ALE ne sont pas connectés.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que tous les groupes d'entrée sont connectés.

IDOC_17721	Une erreur s'est produite lors de la définition de données pour le groupe : <groupe>.
Explication:	Il n'y a pas assez d'espace disque pour effectuer l'opération souhaitée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible.
IDOC_17722	Échec de validation de la syntaxe pour le numéro de document <numéro de document> car un segment obligatoire est manquant : <nom du segment>.
Explication:	La session est configurée pour valider des IDocs sortants et pour écrire des IDocs non valides dans une cible relationnelle ou de fichier plat. Integration Service a déterminé qu'une valeur pour le segment obligatoire de l'IDoc est manquante.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source de sorte que le segment obligatoire contienne des valeurs.
IDOC_17723	Échec de validation de la syntaxe pour le numéro de document <numéro de document> car l'occurrence maximum est supérieure à la limite maximum de : <nom du segment>.
Explication:	La session est configurée pour valider des IDocs sortants et pour écrire des IDocs non valides dans une cible relationnelle ou de fichier plat. Integration Service a déterminé que le segment contient plus d'enregistrements que le nombre autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que le nombre d'enregistrements du segment ne dépasse pas le nombre maximum autorisé.
IDOC_17724	Échec de validation de la syntaxe pour le numéro de document <numéro de document> car l'occurrence minimum est inférieure à la limite minimum de : <nom du segment>.
Explication:	La session est configurée pour valider des IDocs sortants et pour écrire des IDocs non valides dans une cible relationnelle ou de fichier plat. Integration Service a déterminé que le segment contient moins d'enregistrements que le nombre minimum autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données source afin que le nombre d'enregistrements du segment corresponde au nombre minimum d'enregistrements autorisé.
IDOC_17725	Propriété Extended Syntax Check ignorée car le port de sortie d'erreur est manquant. Recréez la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Explication:	La session de l'IDoc sortant contient une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE créée dans la version 7.x. La propriété de session Extended Syntax Check est sélectionnée. Cependant, Integration Service ne peut pas valider d'IDocs sortants pour une transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE créée dans des versions antérieures car la transformation ne contient pas de port de sortie d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Recréez la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
IDOC_17742	Le dossier de cache spécifié pour la transformation Préparation IDoc SAP/ALE <nom de transformation> n'est pas valide.
Explication:	Le répertoire de cache spécifié pour la transformation Préparation IDoc SAP/ALE n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, entrez un répertoire valide pour la propriété Répertoire de cache.

IDOC_17743	Integration Service n'a pas pu accéder au bloc de cache dans le groupe <groupe>. Augmentez la taille de cache.
Explication:	La taille de cache spécifiée pour la transformation Préparation IDoc SAP/ALE n'est pas adaptée.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de cache dans les propriétés de session.
IDOC_17744	La transformation Préparation IDoc SAP/ALE n'a pas reçu de données d'enregistrement de contrôle pour le type IDoc <type IDoc>.
Explication:	La source du mappage IDoc entrant ne contient pas de données valides pour l'enregistrement de contrôle IDoc.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les données source contiennent des données d'enregistrement de contrôle valides.
IDOC_17747	<Valeur> lignes orphelines ont été reçues par la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Explication:	La transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE a reçu des lignes orphelines. La session échoue si la propriété de session Gestion des lignes orphelines est définie sur Erreur et que le nombre d'erreurs a dépassé le seuil.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que toutes les lignes enfant ont des lignes parent.
IDOC_17748	La transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE a reçu une ligne orpheline <index de la ligne> dans le groupe <groupe> avec la clé principale <clé principale>.
Explication:	La transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE a reçu une ligne orpheline. La session échoue si la propriété de session Gestion des lignes orphelines est définie sur Erreur et que le nombre d'erreurs a dépassé le seuil.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que toutes les lignes enfant ont des lignes parent.
IDOC_17749	<Valeur> lignes dupliquées ont été reçues par la transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE.
Explication:	La transformation Interpréteur IDoc SAP/ALE a reçu des lignes dupliquées. La transformation utilise le numéro de segment comme clé principale pour détecter les lignes dupliquées. Le numéro de segment fait partie des données d'en-tête de chaque ligne de données de segment que la transformation reçoit pour le message IDoc.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que chaque segment du message IDoc comporte un numéro de segment unique.
IDOC_17750	Échec de purge du tampon de lecture.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
IDOC_17755	Échec de la connexion de type A au système SAP.
Explication:	L'objet de connexion d'application SAP_ALE_IDoc_Writer contient des valeurs non valides pour un ou plusieurs paramètres de connexion.

Réponse de
l'utilisateur :

Entrez des valeurs correctes pour les paramètres de connexion dans l'objet de connexion
d'application SAP_ALE_IDoc_Writer.

CHAPITRE 11

Codes de message J

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages JDE, 190](#)
- [Messages JMS, 196](#)
- [Messages JSDK, 206](#)
- [Messages JTX, 207](#)

Messages JDE

JDEWRDR_50004 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer les informations de connexion depuis le référentiel.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_50005 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer le type de base de données depuis le référentiel.

Explication: Le service de référentiel PowerCenter n'est pas en cours d'exécution.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que le service de référentiel PowerCenter est en cours d'exécution.
-ou-

Explication: Le fichier JDEWorld.xml contient des données incohérentes.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que le fichier JDEWorld.xml contient des données cohérentes.

JDEWRDR_50006 Informations de connexion non valides.

Explication: Les paramètres de connexion spécifiés ne sont pas valides.

Réponse de
l'utilisateur : Entrez des paramètres de connexion valides.

JDEWRDR_50010 Valeur non valide spécifiée pour la propriété Sélectionner distinct au niveau de la session.

Explication: La valeur spécifiée n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur : Saisissez Oui ou Non.

JDEWRDR_50013 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas réussi à extraire l'attribut de champ depuis le référentiel.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_50014 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu remplir le tampon de sortie.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_50015 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu vider le tampon de sortie.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_50016 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer les métadonnées source depuis le référentiel.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_50022 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu obtenir l'objet de table.

Explication: La relation de clé primaire de clé étrangère entre les tables n'est pas définie.

Réponse de l'utilisateur : Définissez la relation de clé primaire de clé étrangère.

JDEWRDR_50024 Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu analyser la requête SQL. Les noms d'alias de table pourraient avoir été utilisés dans la requête SQL.

Explication: Les noms d'alias de table pourraient avoir été utilisés dans la requête SQL.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez les noms de table dans la requête au lieu des noms alias.

JDEWRDR_50028 La variable d'environnement PWX_JDEWORLDPATH n'est pas définie.

Explication: La variable d'environnement PWX_JDEWORLDPATH n'est pas définie.

Réponse de l'utilisateur : Définissez la variable d'environnement PWX_JDEWORLDPATH.

JDEWRDR_50031	PowerExchange pour JD Edwards World n'est pas activé sur PowerCenter ou la licence a expiré.
Explication:	La licence pour PowerExchange pour JD Edwards World n'existe pas dans le référentiel. -ou- La licence pour PowerExchange pour JD Edwards World a expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une clé de licence valide à l'aide de l'outil Administrator. Si le problème persiste, contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.
JDEWRDR_50037	Discordance dans le type de données, la précision ou les deux à la fois pour un champ.
Explication:	Le type de données, la précision ou les deux pour un champ au niveau mappage n'est pas compatible avec le champ dans la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le type de données et la précision pour un champ au niveau mappage correspondent au champ dans la cible.
JDEWRDR_50040	Les bibliothèques spécifiées dans la liste de bibliothèques JDE ne contiennent pas la table <nom de la table>.
Explication:	Les bibliothèques spécifiées ne contiennent pas la table requise.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la bibliothèque contenant la table est incluse dans le champ liste de bibliothèques JDE.
JDEWRDR_50042	Valeur non valide spécifiée pour la propriété Nombre de ports triés au niveau session.
Explication:	Une valeur négative est spécifiée pour la propriété Nombre de ports triés.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une valeur supérieure ou égale à zéro.
JDEWRDR_50044	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer le paramètre régional.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JDEWRDR_50047	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer le type de données, la précision et l'échelle pour une colonne dans la table JD Edwards World.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JDEWRDR_51002	PowerExchange n'a pas pu libérer le gestionnaire d'environnement.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JDEWRDR_51003	PowerExchange n'a pas pu allouer de mémoire au gestionnaire de l'instruction.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51004 PowerExchange n'a pas pu se déconnecter de JD Edwards World.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51005 PowerExchange n'a pas pu libérer le gestionnaire de connexion.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51006 PowerExchange n'a pas pu libérer le gestionnaire d'instruction.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51007 PowerExchange n'a pas pu préparer l'instruction.

Explication: Le programme d'écoute PowerExchange sur la machine AS/400 n'est pas en cours d'exécution.

Réponse de l'utilisateur : Démarrez le programme d'écoute PowerExchange sur la machine AS/400.
-ou-

Explication: La licence PowerExchange n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur : Fournissez une clé de licence valide.
-ou-

Explication: Le réseau est arrêté.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le réseau fonctionne correctement.
-ou-

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51008 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_CHAR à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51009 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_UNICHAR à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51010 PowerExchange n'a pas pu affecter le type de données eCTYPE_DOUBLE à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51011 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_FLOAT à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51012 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_LONG à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51013 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_SHORT à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51014 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_INT32 à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51015 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_LONG64 à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51016 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_RAW à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51017 PowerExchange n'a pas pu lier le type de données eCTYPE_TIME à une colonne.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51018 PowerExchange n'a pas pu exécuter la requête SQL.

Explication: La requête SQL n'est pas correcte.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que la requête SQL est correcte. Si le problème persiste, contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.

JDEWRDR_51019 PowerExchange n'a pas pu récupérer les données JD Edwards World.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51020 PowerExchange n'a pas pu allouer de mémoire à la gestion d'environnement.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51021 PowerExchange n'a pas pu allouer de mémoire au gestionnaire de connexion.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51023 PowerExchange n'a pas pu définir les options de connexion.

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51024 PowerExchange n'a pas pu se connecter à JD Edwards World.

Explication: Le fichier CFG n'est pas configuré pour le programme d'écoute PowerExchange sur la machine AS/400.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que le fichier CFG est configuré pour le programme d'écoute PowerExchange sur la machine AS/400.

-ou-

Explication: La clé de licence PowerExchange spécifiée est non valide.

Réponse de
l'utilisateur : Fournissez une clé de licence valide.
-ou-

Explication: Le réseau est arrêté.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que le réseau fonctionne correctement.

JDEWRDR_51025 PowerExchange n'a pas pu obtenir les informations de table depuis une bibliothèque spécifiée.

Explication: La clé de licence PowerExchange spécifiée est non valide.

Réponse de
l'utilisateur : Fournissez une clé de licence valide.
-ou-

Explication: Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

JDEWRDR_51026	PowerExchange n'a pas pu lier une colonne.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

Messages JMS

JMS_1001	Échec de connexion à un fournisseur JNDI : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à un fournisseur JNDI.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1002	L'objet <nom d'objet> recherché à partir de JNDI n'est pas un objet de destination.
Explication:	La valeur de la destination JMS dans la connexion d'application JMS n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une valeur valide pour la destination JMS. Utilisez une valeur existant dans la configuration JNDI.
JMS_1003	Échec de définition du service d'écoute d'exception JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas définir un service d'écoute pour les exceptions JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1004	L'objet <nom d'objet> n'est pas un objet QueueConnectionFactory dans JNDI.
Explication:	La valeur du nom de fabrique de connexion JMS dans la connexion d'application JMS n'est pas valide. Le nom de la fabrique de connexion n'est pas un nom de fabrique de connexion de file d'attente dans la configuration JNDI.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom de fabrique de connexion de file d'attente valide pour l'attribut de nom de fabrique de connexion JMS dans la connexion d'application.
JMS_1005	L'objet <nom d'objet> n'est pas un objet TopicConnectionFactory dans JNDI.
Explication:	La valeur du nom de fabrique de connexion JMS dans la connexion d'application JMS n'est pas valide. Le nom de la fabrique de connexion n'est pas un nom de fabrique de connexion de rubrique dans la configuration JNDI.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom de fabrique de connexion de rubrique valide pour l'attribut de nom de fabrique de connexion JMS dans la connexion d'application.
JMS_1006	L'objet de destination n'est pas un objet Queue (file d'attente).
Explication:	La valeur de l'attribut de destination JMS dans la connexion d'application JMS n'est pas un nom de file d'attente valide. Cependant, la valeur du type de destination JMS dans la connexion d'application est QUEUE.

Réponse de l'utilisateur :	<p>Fournissez un nom de file d'attente valide pour l'attribut de destination JMS. Assurez-vous que le nom de file d'attente existe dans la configuration JNDI.</p> <p>Changez le type de destination sur TOPIC si la valeur de l'attribut de destination JMS est une rubrique.</p>
JMS_1007	L'objet de destination n'est pas un objet Topic (rubrique).
Explication:	La valeur de l'attribut de destination JMS dans la connexion d'application JMS n'est pas une rubrique valide. Cependant, la valeur du type de destination JMS dans la connexion d'application est TOPIC.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Fournissez une rubrique valide pour l'attribut de destination JMS. Assurez-vous que la rubrique existe dans la configuration JNDI.</p> <p>Changez le type de destination JMS sur QUEUE si la valeur de l'attribut de destination JMS est une file d'attente.</p>
JMS_1008	Échec de création de connexion JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas se connecter à JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1009	Échec de création de session JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas démarrer une session JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1010	Échec de création du consommateur de connexion JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas créer un consommateur de connexion JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1011	Échec de démarrage de la connexion JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser une connexion JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1012	Échec d'arrêt de la connexion JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu arrêter la connexion JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1013	Échec de fermeture de la connexion JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer la connexion JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

JMS_1014	Échec de fermeture de la connexion JNDI : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer la connexion JNDI.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1015	Échec de recherche de l'objet <nom d'objet> à partir du JNDI.
Explication:	La valeur spécifiée dans la connexion d'application JMS n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur d'attribut dans l'application JMS est valide. Assurez-vous que la valeur existe dans la configuration JNDI.
Explication:	Il est possible que le serveur JNDI ne soit pas en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur JNDI est en cours d'exécution. Si nécessaire, démarrez le serveur.
JMS_1018	Impossible de trouver le type de message à partir de l'extension de métadonnées.
Explication:	JMS ne trouve pas le type de message représenté dans la définition source ou cible. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_1019	Connexion JMS introuvable.
Explication:	Il n'y a peut-être pas de connexion d'application spécifiée pour le qualificateur de source ou la cible dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur pour la connexion d'application dans les propriétés de session.
Explication:	Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_1020	Échec de création du consommateur de message : <message d'erreur>.
Explication:	JMS n'a pas pu créer le consommateur de message.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_1021	Échec de création du consommateur de message en raison d'un conflit d'objets de session JMS et de connexion JMS.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_1022	Échec d'obtention de la destination JMS <destination>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	La valeur spécifiée pour l'attribut destination JMS dans la connexion d'application JMS n'existe pas dans la configuration JNDI.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez JNDI pour inclure la valeur. Ou utilisez une valeur existant dans la configuration JNDI.

JMS_1023	Échec d'obtention de la fabrique de connexion de file d'attente <fabrique de connexion de file d'attente>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas récupérer la fabrique de connexion de file d'attente à partir du JNDI à connecter au JMS. La valeur de l'attribut nom de fabrique de connexion JMS n'est peut-être pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur de l'attribut nom de fabrique de connexion JMS est valide. Veuillez également à ce que la valeur existe dans la configuration JNDI.
Explication:	Il est possible que le serveur JNDI ne soit pas en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur JNDI est en cours d'exécution. Si nécessaire, démarrez le serveur JNDI.
JMS_1024	Échec d'obtention de la fabrique de connexion de rubrique <fabrique de connexion de rubrique>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas récupérer la fabrique de connexion de rubrique à partir du JNDI à connecter au JMS. La valeur de l'attribut nom de fabrique de connexion JMS n'est peut-être pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur de l'attribut nom de fabrique de connexion JMS est valide. Veuillez également à ce que la valeur existe dans la configuration JNDI.
Explication:	Il est possible que le serveur JNDI ne soit pas en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur JNDI est en cours d'exécution. Si nécessaire, démarrez le serveur JNDI.
JMS_1026	Fichier jndi.properties introuvable. Aucune propriété liée SSL supplémentaire n'est utilisée lors de l'exécution.
Explication:	Integration Service n'a pas pu exécuter la session avec SSL car il n'a pas trouvé le fichier JNDI.properties.
Réponse de l'utilisateur :	Pour exécuter la session avec SSL, ajoutez le fichier JNDI.properties avec la configuration SSL nécessaire au répertoire <INFA_HOME>/server/infa_shared/SrcFiles.
JMS_2002	Erreur d'obtention des informations d'extension de session pour le qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas lire les propriétés de session. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_2025	Une erreur s'est produite pendant le traitement du message reçu par le qualificateur de source <nom de qualificateur de source>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu traiter un message.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2026	Une erreur JMS s'est produite pendant le traitement du message reçu par le qualificateur de source <nom de qualificateur de source>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur JMS pendant le traitement d'un message.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2027	Les données reçues sont trop grandes pour le traitement du champ <nom de champ> par le qualificateur de source <nom de qualificateur de source>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas traiter les données du champ spécifié. Les données sont trop grandes.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2028	Le message reçu par le qualificateur de source <nom de qualificateur de source> ne correspond pas à la définition du corps.
Explication:	Integration Service a reçu un message dont les champs de corps ne correspondent pas à la définition source. Integration Service a rejeté le message.
Réponse de l'utilisateur :	Veillez à ce que les champs de corps des messages qu'Integration Service lit à partir de la source correspondent au format de la définition source. Sinon Integration Service rejette le message.
JMS_2029	Le qualificateur de source <nom de qualificateur de source> a rencontré une erreur lors de la fermeture du consommateur. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer le consommateur JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2032	Une erreur inconnue s'est produite lors de l'écriture des données dans le tampon DTM par le qualificateur de source <nom de qualificateur de source>. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur inconnue.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2035	La partition n° <numéro> du qualificateur de source <nom de qualificateur de source> n'a pas réussi à obtenir un coordinateur de cache pour la récupération.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_2036	Le dossier de cache de fichier n'est pas fourni. Veuillez entrer un dossier de cache de fichier.
Explication:	Vous avez activé la récupération de message pour la session, mais n'avez pas spécifié de dossier de cache de fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, entrez un dossier de cache de fichier.

JMS_2037	Échec de création d'un objet d'informations de stockage pour la remise garantie des messages. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Vous avez exécuté une session avec la récupération de message activée pour la session. La session a échoué lorsqu'Integration Service a tenté d'écrire des données dans le cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2038	Échec d'inscription du cache de récupération. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu inscrire la session pour la récupération de message.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2041	Échec de récupération des données à partir du cache de récupération. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire des messages à partir du cache de récupération pendant une session de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2042	Une erreur inconnue s'est produite lors de la récupération de données à partir du cache de récupération.
Explication:	Pendant une session de récupération, Integration Service a rencontré une erreur inconnue. Le cache est peut-être corrompu.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le fichier de cache. Réexécutez la session.
JMS_2043	Échec d'écriture des données dans le cache de récupération. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire de données dans le cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2044	Le qualificateur de source <nom de qualificateur de source> a rencontré une erreur lors de la reconnaissance du message. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la reconnaissance d'un message source.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2046	Une erreur de conversion de données s'est produite pendant le traitement du message pour le champ <nom de champ> dans le qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu traiter le champ spécifié en raison d'une erreur de conversion de données. Le type de données pour ce champ n'est pas compatible avec le type de données pour le champ correspondant dans la définition source.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le type de données du champ dans les messages source JMS est compatible avec le type de données dans la définition source.

JMS_2047	Impossible de définir un programme d'écoute de message : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas définir le programme d'écoute message JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les paramètres JMS sont corrects. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2048	Erreur lors de la fermeture de la session JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Impossible de fermer la session JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2050	Le qualificateur de source <nom de qualificateur de source> a rencontré une erreur lors de la réception du message JMS. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_2051	Les types de données requis ne correspondent pas aux données écrites dans le cache de récupération. Le cache est peut-être corrompu.
Explication:	Le fichier de cache de récupération de message contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez manuellement le fichier de cache corrompu.
JMS_2052	Impossible de charger la bibliothèque jms.jar.
Explication:	Integration Service n'a pas pu démarrer la session car il n'a pas pu charger le fichier jms.jar.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier jms.jar se trouve dans le répertoire /bin/javlib d'Integration Service.
JMS_2063	Integration Service a fait échouer une session en temps réel JMS dont la récupération est activée, et contenant plusieurs partitions.
Explication:	Une session en temps réel JMS contenant plusieurs partitions ne peut pas être activée pour la récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les partitions ou désactivez la récupération de la session.
JMS_2064	Le qualificateur de source <qualificateur de source> a reçu <nombre de messages de récupération reçu> sur <nombre de messages de récupération possibles> messages de récupération possibles. Integration Service a traité les messages dans la session précédente et les supprimera via la partition <ID de partition>.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

JMS_2065	Le qualificateur de source <qualificateur de source> a reçu <nombre de messages de récupération reçu> sur <nombre de messages de récupération possibles> messages de récupération possibles. Integration Service n'a pas traité les messages dans la session précédente et écrira les messages via la partition <ID de partition>.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
JMS_3003	Impossible de créer une connexion de dispositif d'écriture : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas se connecter à JMS pour écrire des messages cible.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3004	Impossible de fermer la connexion : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas fermer la connexion JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3005	Impossible de fermer la session JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Impossible de fermer la session JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3006	Impossible de valider la session JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service ne peut pas valider les messages sur la cible JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3007	Impossible de restaurer la session JMS : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu effectuer un retour en arrière avec les messages depuis la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3008	Impossible de créer l'objet de message JMS. <message d'erreur>.
Explication:	Erreur interne. Erreur de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Contactez le support client international Informatica.
JMS_3009	Impossible de créer le dispositif d'écriture de message : <message d'erreur>.
Explication:	Erreur interne. Erreur de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Contactez le support client international Informatica.

JMS_3013	Impossible de créer un objet de message car un type de message non valide est donné.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_3014	Le champ <nom de champ> n'est pas un champ cible JMS valide.
Explication:	Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_3015	Un type de ligne non valide a été rencontré. Le dispositif d'écriture JMS publiera un message si le type de ligne est INSERT, UPDATE et DELETE.
Explication:	Le type de ligne des lignes source est Data driven, mais il doit être Insert, Update ou Delete.
Réponse de l'utilisateur :	Sur l'onglet Propriétés dans les propriétés de session, définissez la valeur de la propriété Treat Source Rows As sur Insert, Update ou Delete.
JMS_3016	Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur de type de ligne inconnue.
Explication:	Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JMS_3017	La valeur fournie pour <nom de propriété> dans la connexion JMS <nom de connexion> n'est pas valide. Motif : <message d'erreur>.
Explication:	La valeur de la propriété spécifiée n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez une valeur valide pour la propriété dans les propriétés de session.
JMS_3018	Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une exception JMS pendant que le champ <nom de champ> était en cours de traitement : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une exception JMS pendant le traitement du champ spécifié. Integration Service a augmenté le seuil d'erreur en conséquence de l'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3020	Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur de conversion de données pendant que le champ <nom de champ> était en cours de traitement.
Explication:	Integration Service n'a pas pu convertir les données du champ spécifié lors de l'écriture de messages dans la cible JMS. Le champ contient des types de données incompatibles. Integration Service a rejeté le champ.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les types de données dans la définition cible sont compatibles avec les types de données JMS.
JMS_3021	Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une exception générale : <message d'erreur>.
Explication:	Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

JMS_3022

Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur générale : <message d'erreur>.

Explication:

Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

JMS_3023

Une exception JMS s'est produite dans le fournisseur JMS : <message d'erreur>.

Explication:

Le fournisseur JMS cible a rencontré une erreur.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

JMS_3024

ID de type de données non valide : <message d'erreur>.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

JMS_3025

Le dispositif d'écriture JMS a reçu NULL pour le champ <nom de champ>, qui est défini sur Non Null. Le message sera rejeté.

Explication:

Le champ spécifié est défini sur Non null dans la définition cible pour le mappage.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez la définition cible dans le concepteur et décochez l'option Non null pour le champ afin d'éviter que des messages avec une valeur NULL soient rejetés.

JMS_3026

Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une exception JMS : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service a rencontré une erreur JMS lors de l'écriture de messages dans la cible.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Si le message d'erreur supplémentaire est un message JMS MQSeries concernant une valeur non valide pour le champ JMSTimeToLive dans la cible, il imprime la valeur du champ multipliée par 1000. Par exemple, si la valeur de JMSTimeToLive dans la cible est -1, le message JMS MQSeries imprime -1000.

JMS_3027

Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur de mémoire insuffisante.

Explication:

JVM n'a plus de mémoire. La session PowerCenter a donc échoué.

Réponse de
l'utilisateur :

Augmentez la mémoire pour JVM. Puis redémarrez la session.

JMS_3028

Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur lors de l'obtention de l'objet JMSReplyTo <nom d'objet> à partir de JNDI. Motif : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service n'a pas pu obtenir de valeur pour JMSReplyTo à partir de JNDI.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

JMS_3029

Le dispositif d'écriture JMS a rencontré une erreur lors du traitement des données pour le champ <nom de champ> dans la cible <nom de cible>. Motif : <message d'erreur>.

Explication:

Integration Service n'a pas pu traiter les données pour le champ spécifié dans la cible.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
JMS_3030	Impossible de charger la bibliothèque jms.jar.
Explication:	Le fichier jms.jar n'est pas disponible dans le répertoire <répertoire d'installation PowerCenter>/server/bin/javaliib.
Réponse de l'utilisateur :	Copiez jms.jar dans le répertoire <répertoire d'installation PowerCenter>/server/bin/javaliib.
JMS_3031	Integration Service ne peut pas garantir qu'il traitera les messages une fois seulement. Certains messages peuvent être perdus ou dupliqués.
Explication:	Integration Service n'a pas inscrit le dispositif d'écriture JMS auprès du coordinateur de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour les cibles relationnelles, vérifiez que la table de récupération existe et que le privilège de création de table du nom d'utilisateur de base de données est configuré dans la connexion de base de données cible. Pour les cibles de file d'attente, vérifiez que la file d'attente de récupération existe.
JMS_3033	Integration Service n'a pas réussi à écrire l'état de récupération dans la récupération <type de destination de récupération>, destination de récupération <nom de destination de récupération>, fabrique de connexion <nom de fabrique de connexion>. Motif : <motif de l'erreur>
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le motif de l'erreur et apportez les modifications appropriées.
JMS_3034	Le champ <nom de champ> pour la cible <nom de cible> peut être projeté si IsDestinationNameDynamic est défini sur vrai dans les propriétés de session.
Explication:	La cible JMS est configurée pour avoir un nom de destination statique. Lorsque le nom de destination est statique, Integration Service utilise le nom de destination de la connexion d'application. Vous ne pouvez pas projeter le nom de destination dans la cible JMS.
Réponse de l'utilisateur :	Activez IsDestinationNameDynamic dans les propriétés de session ou supprimez le lien vers la destination dans la cible JMS.

Messages JSDK

JSDK_42021	Échec de chargement de la bibliothèque : <nom de bibliothèque>.
Explication:	Vous avez tenté d'exécuter une session pour lire des messages à partir d'une source JMS ou d'écrire des messages dans une cible JMS. Ou vous avez tenté d'exécuter une session pour lire des documents à partir d'une source webMethods ou d'écrire des documents dans une cible webMethods. Cependant, la bibliothèque JVM n'est pas définie correctement sur la machine hébergeant Integration Service.

Réponse de l'utilisateur :	Si Integration Service fonctionne sous Windows, vérifiez que le chemin vers le fichier jvm.dll est défini correctement. Vous pouvez faire cela depuis l'onglet Environnement dans les paramètres système du Panneau de configuration. Si Integration Service fonctionne sur UNIX ou Linux, assurez-vous que le chemin de bibliothèque de la bibliothèque JVM est défini correctement.
JSDK_42075	Integration Service tente de réinitialiser la session mais l'API resetNotification n'a pas été mise en œuvre dans la transformation Java <transformation>.
Explication:	Si vous exécutez le Gestionnaire de transformation des données (DTM) en mode redémarrage et qu'un mappage contient une transformation Java qui ne met pas en œuvre la méthode resetNotification, cette erreur se produit.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez en œuvre la méthode resetNotification dans la transformation Java.

Messages JTX

JTX_1001	Impossible de créer le pilote de partition. Une exception s'est produite pendant le chargement de la classe de pilote de partition depuis le code d'octet : <texte de l'exception>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer le pilote de partition pour la classe de transformation Java. Cette erreur peut se produire à cause d'un code d'octet incohérent dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le concepteur pour recompiler le code d'octet pour la transformation Java et réexécutez la session.
JTX_1002	Échec d'obtention de l'extension de métadonnées <nom d'extension de métadonnées>.
Explication:	Le référentiel stocke le code de la transformation Java dans les extensions de métadonnées de la transformation Java. Integration Service n'a pas pu trouver les extensions de métadonnées correspondant au code de la transformation Java dans le référentiel. Cette erreur peut se produire à cause de métadonnées incohérentes dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le concepteur pour enregistrer la transformation Java dans le référentiel puis réexécutez la session. Sinon contactez le support client international Informatica.
JTX_1003	Échec de récupération des métadonnées pour les ports d'entrée/sortie : <noms de port>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer les métadonnées pour les ports d'entrée et sortie dans la transformation Java à partir du référentiel. Cette erreur peut se produire à cause de métadonnées incohérentes dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le concepteur pour enregistrer la transformation Java dans le référentiel puis réexécutez la session. Sinon vous devez recréer le référentiel.
JTX_1005	Le nom de la colonne <nom> n'est pas valide.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer les métadonnées pour la transformation Java car le nom de la colonne n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
JTX_1006	Le nombre de groupes n'est pas valide. La transformation Java doit avoir exactement un groupe d'entrée et un groupe de sortie.
Explication:	La transformation Java contient plusieurs groupes d'entrée ou groupes de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation Java dans le concepteur et supprimez le ou les groupes supplémentaires.
JTX_1008	Le type de ligne <type de ligne> n'est pas valide. Les types de ligne valides pour l'API setOutRowType sont INSERT, DELETE et UPDATE.
Explication:	Vous avez utilisé l'API setOutRowType pour définir le type de ligne de sortie pour la transformation Java. Mais le type de ligne spécifié n'est pas valide. Les types de ligne valides sont : INSERT, DELETE et UPDATE.
Réponse de l'utilisateur :	Changez le type de ligne pour l'API setOutRowType API sur un type valide.
JTX_1009	Impossible de créer le pilote de partition. Le code d'octet pour la transformation Java est non valide.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer le pilote de partition pour la classe de transformation Java. Cette erreur peut se produire à cause d'un code d'octet incohérent dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le concepteur pour recompiler le code d'octet pour la transformation Java et réexécutez la session.
JTX_1010	Le nom de la transformation ne peut pas être null. Impossible de créer le chargeur de classe.
Explication:	Comme Integration Service n'a pas pu récupérer le nom de la transformation auprès du référentiel, il n'a pas réussi à créer le chargeur de classe pour une transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
JTX_1011	Erreur générée par l'API failSession de la transformation Java : <texte d'erreur>.
Explication:	Vous avez utilisé la méthode failSession pour générer une erreur fatale dans la transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
JTX_1013	Message d'erreur : <texte du message>.
Explication:	Vous avez utilisé la méthode logError pour écrire un message d'erreur dans le journal de session pour une transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.

JTX_1014	Le paramètre pour l'API de transformation Java <nom de méthode> ne peut pas être NULL.
Explication:	Dans une transformation Java, vous avez transmis un paramètre avec une valeur NULL à une méthode API. Or les paramètres des API dans une transformation Java ne peuvent pas être NULL.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le code pour que la transformation Java transmette un paramètre non NULL à la méthode API.
JTX_1015	Une exception a été générée depuis la transformation Java : <texte de l'exception>.
Explication:	Le code dans une transformation Java a généré une erreur. Ce message apparaît lorsque le code génère une SDKException.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
JTX_1016	Impossible d'utiliser l'API de transformation Java <nom de méthode> lorsque la propriété de transformation <nom> n'est pas sélectionnée.
Explication:	Vous avez utilisé la méthode API spécifiée dans une transformation Java active. Mais la propriété de transformation n'était pas sélectionnée. Vous devez sélectionner la propriété de transformation pour utiliser la méthode API dans une transformation Java active.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la méthode API après avoir sélectionné la propriété de transformation appropriée.
JTX_1017	L'API callable <nom de méthode> ne peut pas être appelée dans une transformation Java passive.
Explication:	Vous avez utilisé la méthode API dans une transformation Java passive, mais vous ne pouvez pas utiliser la méthode API spécifiée dans une transformation passive.
Réponse de l'utilisateur :	Pour utiliser la méthode API, créez une transformation Java active.
JTX_1018	Échec de définition de la valeur par défaut pour le port <nom de port>. Erreur : <erreur>.
Explication:	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'exécution lorsque la transformation Java a tenté d'initialiser les variables d'entrée et de sortie de la transformation Java sur les valeurs par défaut que vous avez spécifiées pour les ports d'entrée et de sortie de la transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Il s'agit d'une erreur inattendue qui se produit à l'exécution. Si vous spécifiez une valeur par défaut incorrecte pour un champ de transformation, cette erreur est saisie pendant la validation du mappage ou de la transformation.
JTX_1101	Échec de création de l'instance JExpression.
Explication:	Dans le code Java de la transformation, l'appel de defineJExpression a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, vérifiez que l'expression est valide puis réexécutez la session.
JTX_1102	Le type de ligne spécifié <type de ligne> n'est pas valide. Les types de ligne valides sont : INSERT, DELETE et UPDATE.
Explication:	Vous avez utilisé un type de ligne qui n'est pas valide dans une expression Java. Les types de ligne valides sont : INSERT, DELETE et UPDATE.

Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un type de ligne valide.
JTX_1103	Résultat NULL.
Explication:	Dans une transformation Java, vous avez utilisé une expression qui a renvoyé une valeur NULL. Vous ne pouvez pas renvoyer de valeurs NULL depuis une expression Java.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'expression dans le concepteur de sorte qu'elle renvoie une valeur non NULL.
JTX_1104	Le type de données de résultat est <type>. Cet appel d'API n'est pas valide.
Explication:	Vous avez transmis un type de données qui n'est pas valide pour une méthode API dans une expression Java.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'appel de la méthode API pour transmettre un type de données valide, ou utilisez la méthode API appropriée.
JTX_1105	Le type de données de résultat n'est pas valide.
Explication:	L'expression Java a renvoyé un type de données qui n'est pas valide. Les types de données valides sont Nombre entier, Double, Chaîne et Octet[].
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'expression Java pour qu'elle renvoie un type de données valide.
JTX_1106	L'objet de session est NULL.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à extraire l'objet de session du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_1107	Le type de données d'argument d'expression n'est pas valide.
Explication:	Dans une transformation Java, vous avez transmis un type de données qui n'est pas valide dans une expression. L'argument pour l'expression est un type différent de celui que vous avez passé à l'expression.
Réponse de l'utilisateur :	Transmettez le type de données approprié à l'expression.
JTX_1108	Le paramètre de chaîne d'expression de l'API <nom de méthode> callable ne peut pas être null.
Explication:	Vous avez transmis une valeur NULL pour le paramètre de chaîne d'une méthode API d'expression Java. Le paramètre de chaîne ne peut pas accepter une valeur NULL.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'appel de la méthode API d'expression Java pour transmettre une valeur non-NULL au paramètre de chaîne.
JTX_1109	Nombre insuffisant de paramètres transmis à l'expression <nom d'expression>. Attendus : <nombre> paramètres. Transmis : <nombre> paramètres.
Explication:	Dans une transformation Java, vous n'avez pas transmis le nombre de paramètres requis à une expression.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le code Java de la transformation et transmettez le nombre de paramètres requis à l'expression.

JTX_1110	Trop de paramètres transmis à l'expression <nom d'expression>. Les paramètres supplémentaires sont ignorés.
Explication:	Dans une expression dans une transformation Java, vous avez transmis plus de paramètres que ne le requiert l'expression. Integration Service a ignoré les paramètres supplémentaires.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Si vous ne voulez pas qu'Integration Service ignore les paramètres supplémentaires, redéfinissez l'expression Java.
JTX_1111	Le paramètre de l'API JExpression <nom de méthode> ne peut pas être null.
Explication:	Dans une méthode API d'expression Java, vous avez transmis une valeur NULL à un paramètre. Vous ne pouvez pas transmettre de valeurs NULL pour des paramètres de méthode API d'expression Java.
Réponse de l'utilisateur :	Transmettez une valeur non NULL au paramètre dans la méthode API d'expression Java.
JTX_1114	Échec de chargement de la classe <nom de classe>. <texte d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu charger la classe de la transformation Java ou une classe interne dans une transformation Java. Cette erreur peut se produire si le référentiel contient des données incohérentes pour le code d'octet ou s'il ne contient pas le code d'octet actualisé pour la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le texte d'erreur du message puis réexécutez la session. Vous pourrez avoir besoin de recompiler le code Java de la transformation dans le concepteur.
JTX_1115	Une exception s'est produite pendant l'initialisation de l'objet JExpression : <nom>.
Explication:	L'initialisation d'un objet JExpression a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'expression définie est valide puis réexécutez la session.
JTX_1117	Les données ont été tronquées pour le champ <nom de port>.
Explication:	La précision des données affectées à un port binaire ou de sortie de chaîne dans une transformation Java est supérieure à la précision configurée pour le port. Par conséquent, la transformation Java a tronqué les données du port. Cet avertissement peut apparaître pour les données affectées à un port de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la précision du port est supérieure ou égale à celle des données affectées au port.
JTX_60000	Impossible de valider la transformation Java. Impossible de récupérer les extensions de métadonnées à partir du référentiel.
Explication:	Le concepteur ou Integration Service a rencontré une erreur interne lors de la récupération des extensions de métadonnées pour la transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60001	Impossible de valider la transformation Java. Impossible d'extraire du référentiel les snippets de code Java.
Explication:	Le concepteur ou Integration Service a rencontré une erreur interne lors de la récupération des snippets de code Java pour la transformation à partir du référentiel.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60002	Impossible de valider la transformation Java. Impossible d'extraire du référentiel le code d'octet.
Explication:	Le concepteur ou Integration Service a rencontré une erreur interne lors de la récupération du code d'octet pour la transformation à partir du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60003	Impossible de valider la transformation Java. Impossible d'extraire du référentiel la valeur CRC.
Explication:	Le concepteur ou Integration Service a rencontré une erreur interne lors de la récupération de la valeur CRC pour la transformation à partir du référentiel. Le concepteur ou Integration Service compare la valeur CRC actuelle du code d'octet à la valeur CRC stockée dans le référentiel pour vérifier le code d'octet de la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60004	Le code d'octet pour la transformation n'est pas dans le référentiel. La transformation Java n'est pas valide.
Explication:	Le code d'octet pour la transformation n'est pas dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Compilez le code Java pour la transformation, puis validez la transformation ou le mappage.
JTX_60005	Le code d'octet dans le référentiel n'est pas valide. La transformation Java n'est pas valide.
Explication:	La valeur CRC du code d'octet récupérée dans le référentiel ne correspond pas à la valeur CRC stockée dans le référentiel. Par conséquent, la transformation n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Compilez le code Java pour la transformation, puis validez la transformation ou le mappage.
JTX_60007	Impossible de récupérer une classe d'objet pour <nom de classe>.
Explication:	Le Java Runtime Environment ne peut pas récupérer la classe d'objet pour le nom de classe dans le code d'octet. Cette erreur peut se produire lorsque le fichier pmjtx.jar du répertoire server/bin/javalib contient des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60008	Méthode <nom de méthode> introuvable dans la classe <nom de classe>.
Explication:	Le Java Runtime Environment ne trouve pas la méthode Java dans le code d'octet de la transformation. Cette erreur peut se produire lorsque le fichier pmjtx.jar du répertoire server/bin/javalib contient des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

JTX_60009	Impossible de créer un objet de classe <nom de classe>.
Explication:	Le Java Runtime Environment n'a pas pu créer un objet pour une classe de transformation Java. Cette erreur peut se produire lorsqu'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour le JRE lorsqu'il exécute le code d'octet pour une transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la mémoire disponible est suffisante puis réexécutez la session.
JTX_60010	Impossible de créer une référence globale à la classe <nom de classe>.
Explication:	Le Java Runtime Environment n'a pas pu créer une référence globale à une classe de transformation Java. Cette erreur peut se produire lorsqu'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour le JRE lorsqu'il exécute le code d'octet pour une transformation Java.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la mémoire disponible est suffisante puis réexécutez la session.
JTX_60011	Impossible d'utiliser l'API getLong : le type de données obtenu n'est pas Heure ni Date.
Explication:	Une expression Java créée avec l'interface avancée utilise l'API getLong pour obtenir le résultat d'une expression qui ne renvoie pas une valeur Date ou Heure. Vous ne pouvez utiliser getLong que pour obtenir le résultat d'une expression renvoyant une valeur de date ou d'heure.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'API getInt ou getDouble API avec l'expression.
JTX_60012	Le type de données de l'argument x <numéro> n'est pas valide.
Explication:	Le type de données de l'argument transmis à une expression Java n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60013	Impossible de valider la transformation Java. Impossible de récupérer le chemin de classe dans le référentiel.
Explication:	Le concepteur ou Integration Service n'a pas pu récupérer la valeur du chemin de classe pour la transformation Java à partir du référentiel. Cette erreur peut se produire à cause de données incohérentes dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
JTX_60014	Impossible de valider la transformation Java. Impossible de récupérer le mode de précision dans le référentiel.
Explication:	Le concepteur ou Integration Service n'a pas pu récupérer la valeur du mode de précision pour la transformation Java à partir du référentiel. Cette erreur peut se produire à cause de données incohérentes dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

CHAPITRE 12

Codes de message L

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages LB, 214](#)
- [Messages LDAP, 215](#)
- [Messages LDBG, 219](#)
- [Messages LGS, 221](#)
- [Messages LIC, 224](#)
- [Messages LM, 228](#)
- [Messages LMTGT, 244](#)
- [Messages Lotus Notes, 246](#)

Messages LB

LB_47007	La tâche soumise <nom de tâche> a été annulée par un utilisateur.
Explication:	La tâche de session ou de commande a échoué car elle a été arrêtée.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la tâche.
LB_47008	La tâche soumise <nom de tâche> a été annulée car aucun nœud disponible ne dispose des ressources requises par la tâche.
Explication:	La tâche de session ou de commande a échoué car aucun nœud disponible ne dispose des ressources requises par la tâche.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'au moins un nœud dispose des ressources requises pour exécuter la tâche. Vérifiez que les nœuds qui disposent des ressources requises sont en cours d'exécution et disponibles.
LB_47010	Integration Service n'a pas réussi à charger la bibliothèque du gestionnaire de ressource externe en raison de l'erreur <texte de l'erreur>.
Explication:	L'administrateur PowerCenter a configuré PowerCenter pour qu'il fonctionne avec un gestionnaire de ressource tiers. Integration Service ne peut pas charger la bibliothèque du gestionnaire de ressource.

Réponse de l'utilisateur :	<p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La bibliothèque du gestionnaire de ressource tiers existe dans l'emplacement spécifié dans le PATH. • Le compte utilisateur autorisé à démarrer les services Informatica a les autorisations de lecture et d'exécution sur le fichier de bibliothèque. • Le fichier de bibliothèque n'est pas corrompu.
LB_47011	Integration Service n'a pas réussi à récupérer l'interface gestionnaire de ressource externe en raison de l'erreur <texte de l'erreur>.
Explication:	L'administrateur PowerCenter a configuré PowerCenter pour qu'il fonctionne avec un gestionnaire de ressource tiers. Integration Service ne peut pas accéder à l'interface gestionnaire de ressource.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support technique du gestionnaire de ressource tiers.
LB_47012	L'interface gestionnaire de ressource externe n'a pas réussi à s'initialiser en raison de l'erreur <texte de l'erreur>.
Explication:	L'administrateur PowerCenter a configuré PowerCenter pour qu'il fonctionne avec un gestionnaire de ressource tiers, et celui-ci n'a pas réussi à s'initialiser.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support technique du gestionnaire de ressource tiers.
LB_47047	L'équilibreur de charge n'a pas réussi à détacher le nœud <nom de nœud>.
Explication:	Erreur interne. L'équilibreur de charge n'a pas pu détacher le nœud car il y a encore des tâches réservées ou démarrées sur le nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LB_47050	Réception d'un avis de fin pour la requête sur le nœud non valide <nom de nœud> avec le code d'événement <code>.
Explication:	Erreur interne. L'équilibreur de charge a reçu une demande de la part d'un nœud qui s'est arrêté.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

Messages LDAP

LDAPRDR_1000	Impossible de trouver PowerExchange pour la clé de licence LDAP.
Explication:	Une clé de licence valide pour PowerExchange pour LDAP est introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une clé de licence valide via l'outil Administrator.

LDAPRDR_2037	Pour le serveur d'annuaire LDAP, l'attribut supportedControl sous Root DSE manque ou n'est pas accessible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'attribut supportedControl sous Root DSE est configuré et accessible.
LDAPRDR_2046	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu lire les informations du journal de modifications depuis le fichier <nom de fichier CDD>.
Explication:	L'utilisateur associé à la connexion n'a pas l'autorisation de lecture sur le fichier capture de données différentielles.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur associé à la connexion a l'autorisation de lecture sur le fichier capture de données différentielles.
LDAPRDR_2047	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu écrire les informations du journal de modifications dans le fichier <nom de fichier CDD>.
Explication:	L'utilisateur associé à la connexion n'a pas l'autorisation d'écriture sur le fichier Capture de données différentielles.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur associé à la connexion a l'autorisation d'écriture sur le fichier Capture de données différentielles.
LDAPRDR_2048	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer la réponse pour la requête de contrôle Tri depuis le contexte. Raison : <reason>
Explication:	Le serveur d'annuaire LDAP n'est pas configuré pour le contrôle de réponse Tri.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur d'annuaire LDAP est configuré pour le contrôle de réponse Tri.
LDAPRDR_2049	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer la réponse pour PagedResultControl à partir du contexte.
Explication:	Le serveur d'annuaire LDAP n'est pas configuré pour PagedResultResponseControl.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur d'annuaire LDAP est configuré pour PagedResultResponseControl.
LDAPRDR_2050	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer les détails de modification de l'entrée de journal de modifications <nom_entrée> en raison de valeurs manquantes pour l'un des attributs requis.
Explication:	Les valeurs pour les attributs changeNumber, changeType ou targetDn sont absentes ou non accessibles.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les attributs changeNumber, changeType et targetDn existent et que l'utilisateur associé à la connexion a l'autorisation de lecture sur les attributs pour chaque modification qui est inscrite dans le journal de modifications DN.
LDAPRDR_2051	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer l'entrée pour dn=<valeur d'attribut> depuis le serveur d'annuaire LDAP.
Explication:	Le DN est renommé ou supprimé du serveur d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la session est configurée pour le serveur d'annuaire LDAP requis et que l'entrée DN existe dans le serveur.

LDAPRDR_2052	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu développer la variable pour obtenir l'emplacement du fichier Capture de données différentielles. Raison : <reason>
Explication:	La propriété \$PMRootDir n'est pas configurée pour le service d'intégration PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la propriété \$PMRootDir est configurée pour le service d'intégration PowerCenter. -ou-
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LDAPRDR_2053	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu propager les modifications modrdn pour dn=<valeur d'attribut>.
Explication:	Le NU de l'attribut source n'est pas lié au NU de l'attribut cible.
Réponse de l'utilisateur :	Liez le NU de l'attribut source au NU de l'attribut cible.
LDAPRDR_2056	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer le contrôle de tri.
Explication:	Le serveur d'annuaire LDAP n'est pas configuré pour le contrôle de tri.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur d'annuaire LDAP est configuré pour le contrôle de tri.
LDAPRDR_2058	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer le répertoire dans lequel le fichier Capture de données modifiées doit être créé.
Explication:	L'utilisateur associé à la connexion n'a pas l'autorisation de créer un répertoire à l'emplacement spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur associé à la connexion a l'autorisation de créer un répertoire à l'emplacement spécifié.
LDAPRDR_2059	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu récupérer l'attribut newRdn pour l'ancienne <valeur d'attribut> de targetDn depuis le serveur d'annuaire LDAP.
Explication:	La valeur de l'attribut newRdn de modrdn changeType est absente ou inaccessible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur de l'attribut newRdn existe et que l'utilisateur associé à la connexion a l'autorisation de lecture sur le NU du journal de modifications pour lire l'attribut de chaque changeType modrdn enregistré.
LDAPRDR_2062	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu trouver les entrées du journal de modifications sous le NU <nom NU journal des modifications>.
Explication:	Le journal de modifications n'est pas activé sur le serveur d'annuaire LDAP. -ou-
	L'utilisateur associé à la connexion n'a pas l'autorisation d'accès sur le journal de modifications.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le journal de modifications est activé dans le serveur d'annuaire et accessible.

LDAPRDR_2072	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu effectuer une vérification initiale pour le transfert de données Capture de données différentielles. Raison : <reason>
Explication:	Le journal de modifications a été modifié ou supprimé dans le serveur d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le journal de modifications n'a pas été modifié ou supprimé. Modifiez le fichier Capture de données différentielles pour mettre à jour le nombre de modifications à -1. -ou-
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LDAPRDR_2076	Une erreur s'est produite lors de l'extension de la variable pour obtenir l'expression du filtre de recherche. Raison : <reason>
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LDAPRDR_2078	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu traiter l'entrée de référence <nom NU entrée> en raison d'une erreur d'authentification de l'utilisateur sur le serveur d'annuaire référencé.
Explication:	Les justificatifs d'identité spécifiés sont invalides et ne peuvent résoudre les entrées de référence dans le serveur d'annuaire référencé.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un utilisateur sur le serveur d'annuaire référencé avec le même nom et le même mot de passe. -ou- Spécifiez les justificatifs d'identité qui fonctionnent sur les serveurs d'annuaires pour résoudre les entrées de référence.
LDAPWRT_1000	Impossible de trouver PowerExchange pour la clé de licence LDAP.
Explication:	Une clé de licence valide pour PowerExchange pour LDAP est introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une clé de licence valide via l'outil Administrator.
LDAPWRT_3031	Impossible de <type d'opération> l'entrée <nom NU entrée>.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu insérer ou mettre à jour l'entrée dans le serveur d'annuaire LDAP en raison d'une violation du schéma LDAP ou de règles de classe d'objets.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'entrée à insérer ou mettre à jour dans le serveur d'annuaire LDAP correspond au schéma LDAP et aux règles de classe d'objets.
LDAPWRT_3032	Impossible d'insérer l'entrée <nom NU entrée>, car elle existe déjà dans le serveur d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'entrée à insérer n'existe pas dans le serveur d'annuaire LDAP.

LDAPWRT_3037	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu supprimer l'entrée <nom NU entrée>, car elle n'existe pas dans le serveur d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'entrée à supprimer existe dans le serveur d'annuaire LDAP.
LDAPWRT_3043	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu mettre à jour l'entrée <nom NU entrée>, car la valeur d'attribut à mettre à jour est utilisée dans RDN.
Explication:	Le RDN de l'entrée utilise la valeur d'attribut à modifier dans le serveur d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le RDN de l'entrée n'utilise pas la valeur d'attribut à modifier dans le serveur d'annuaire LDAP.
	-ou-
	Dans les propriétés de session cible, sélectionnez l'option pour supprimer l'ancien RDN lorsque de la valeur d'attribut utilisée dans le RDN est mis à jour.
LDAPWRT_3052	Impossible de <type d'opération> l'attribut <nom de l'attribut> pour l'entrée <nom de l'entrée>.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu insérer ou mettre à jour la valeur d'attribut pour l'entrée dans le serveur d'annuaire LDAP en raison d'une violation du schéma LDAP ou de règles de classe d'objets.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur d'attribut à insérer ou mettre à jour correspond au schéma LDAP ou aux règles de la classe d'objets.
	-ou-
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas supprimer la valeur d'attribut pour l'entrée, car la valeur d'attribut n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur d'attribut à supprimer existe pour l'entrée dans le serveur d'annuaire LDAP.

Messages LDBG

LDBG_8316	Erreur. Le serveur DTM n'a plus assez de blocs de données de pool de tampon pour le point de partition <nom de point de partition> où <nom de transformation> est le nom de la transformation.
Explication:	Pendant une session de validation définie par l'utilisateur, le gestionnaire de transformation des données (DTM) a eu un nombre insuffisant de blocs de données de pool de tampon, ce qui a provoqué l'échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de bloc de tampon du DTM dans les propriétés de session. Modifiez l'expression de contrôle de transaction ou le code de procédure de transformation personnalisée pour que la transformation émette des validations plus souvent.
LDBG_21035	Erreur de verrou en écriture de bloc de données. décalage <valeur de décalage>, motif [plus d'espace sur le périphérique].
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire les données sur le disque car il n'y a pas assez d'espace.

Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la quantité d'espace disponible sur le disque du système Integration Service. Vérifiez que le système d'exploitation ne limite pas la quantité d'espace disque pour l'utilisateur qui démarre Integration Service.
Explication:	Ce message suit CMN_1107. Integration Service n'a pas pu écrire dans un fichier d'index de jointure ou de cache de données car l'espace disque est insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez les tailles de l'index de jointure et du cache de données. Si possible, augmentez les tailles de l'index et du cache de données de sorte qu'ils contiennent toutes les données.
LDBG_21149	ERREUR de détermination de priorité de troncation de table : impossible de créer des dépendances de chargement de contrainte pour la cible.
Explication:	Vous tentez de tronquer des tables cible, mais Integration Service ne peut pas déterminer les dépendances entre les tables cible, probablement en raison d'erreurs telles que des relations de clé circulaires.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous de la validité des dépendances entre les tables cible.
LDBG_21178	ERREUR : Contrainte faisant référence à elle-même dans la cible.
Explication:	Vous avez défini la session pour le chargement basé sur la contrainte, mais Integration Service ne peut pas déterminer les dépendances entre les tables cible, probablement en raison d'erreurs telles que des relations de clé circulaires.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous de la validité des dépendances entre les tables cible.
LDBG_21409	Cible <nom de cible> Avertissement : La table de clé principale pour la clé étrangère <nom de port de clé étrangère> n'est pas issue de la même source active ou du même générateur de transaction. Cette contrainte ne sera pas appliquée ; en conséquence, la session risque de s'interrompre à cause d'un interblocage potentiel.
Explication:	Le mappage écrit dans les tables cible qui comportent une relation de clé principale-clé étrangère, mais les cibles reçoivent des données en provenance de différents générateurs de transaction, tels qu'une transformation contrôle de transaction, ou de différentes sources actives. Integration Service ne peut pas forcer la relation de clé principale-clé étrangère. La session risque de s'arrêter en fonction des données source.
Réponse de l'utilisateur :	Si la session s'arrête, concevez le mappage pour qu'il force le chargement basé sur la contrainte. Ou supprimez la relation de clé principale-clé étrangère entre les cibles dans la base de données cible.
LDBG_21511	TE : erreur de Transformation irrécupérable.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur de ligne fatale et a fait échouer la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur supplémentaires.
LDBG_21604	Erreur de verrou en lecture du bloc de données, décalage <numéro>, raison : <raison>.
Explication:	Une erreur est survenue lors de la tentative de lecture à partir du cache de jonction.
Réponse de l'utilisateur :	Tronquez les cibles et réexécutez la session.

LDBG_21605	Impossible d'ouvrir des fichiers dans le répertoire <nom de répertoire>.
Explication:	Impossible d'ouvrir des fichiers dans le répertoire de cache de jonction.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations du système de fichiers et libérez de l'espace dans le répertoire de cache.
LDBG_21633	Pour le cache de recherche dynamique de <transformation Recherche>, une ligne d'entrée a une valeur NULL dans les champs de condition. Cette ligne ne sera pas utilisée pour une mise à jour du cache de recherche.
Explication:	La transformation Recherche dans le mappage utilise un cache de recherche dynamique et la ligne source contient une valeur null dans une colonne utilisée dans la condition de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Lorsque la ligne existe dans le cache de recherche, Integration Service ne met pas à jour la ligne dans le cache ou la table cible.
LDBG_21668	Erreur : la licence du serveur Informatica ne permet pas d'utiliser plusieurs licences de base de données à la fois.
Explication:	La configuration d'Integration Service contient plusieurs licences de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	La licence Informatica ne vous autorise pas à utiliser plusieurs licences de base de données à la fois. Configurez Integration Service avec une seule licence de base de données.

Messages LGS

LGS_10006	Le fichier <nom de fichier> a été ignoré lors de la purge automatique.
Explication:	Le nombre de jours limite ou la taille limite pour les fichiers d'événements de journal a été atteinte, et le gestionnaire de journalisation a purgé les fichiers d'événements de journal. Cependant, le gestionnaire de journalisation n'a pas supprimé le fichier parce qu'il était en cours d'utilisation ou a été modifié récemment.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Le gestionnaire de journalisation supprimera le fichier pendant la prochaine purge de journal si le fichier n'est pas en cours d'utilisation ou n'a pas été modifié récemment.
LGS_10010	Tous les fichiers ne sont pas supprimés dans le répertoire : <nom de répertoire>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation a tenté de purger les fichiers d'événements de journal dans le répertoire. Cependant, certains des fichiers d'événements de journal ont été modifiés récemment ou sont encore utilisés par le gestionnaire de journalisation.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Le gestionnaire de journalisation supprimera le fichier pendant la prochaine purge de journal si le fichier n'est pas en cours d'utilisation ou n'a pas été modifié récemment.
LGS_10013	Un nombre non valide d'événements de journal a été reçu.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation a tenté de récupérer les événements de journal, mais le nombre d'événements n'est pas valide. Cette erreur peut se produire lorsque vous utilisez <i>infacmd</i> pour récupérer des événements de journal, mais que vous saisissez un nombre d'événements non valide. Par exemple, si vous saisissez 0 pour le nombre d'événements de journal à récupérer;

Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nombre valide d'événements de journal à récupérer.
LGS_10016	Échec de la fermeture du flux de fusion de fichiers en raison de l'erreur suivante <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation n'a pas pu fermer plusieurs flux de fichiers dans le même fichier d'événements de journal. Cette erreur peut se produire parce que les autorisations pour le fichier d'événements de journal ont été modifiées après que le gestionnaire de journalisation a commencé à écrire ou lire ou parce que le fichier a été retiré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message et assurez-vous que le compte utilisateur exécutant les services Informatica a des autorisations de lecture et d'écriture sur le fichier.
LGS_10017	Erreur lors de la création du répertoire <nom de répertoire>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation n'a pas pu créer le répertoire dans l'emplacement partagé pour les fichiers d'événements de journal. Cette erreur peut se produire parce que le gestionnaire de journalisation n'a pas assez d'autorisations d'accès sur l'emplacement du répertoire partagé pour les fichiers d'événements de journal.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le compte utilisateur exécutant les services Informatica a des autorisations de lecture et d'écriture sur l'emplacement du répertoire partagé.
LGS_10019	Échec d'ouverture du flux de fichiers <nom de fichier> en raison de l'erreur suivante <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation n'a pas pu ouvrir le fichier d'événements de journal en lecture ou en écriture. Cette erreur peut se produire lorsque les autorisations pour un fichier d'événements de journal ou le répertoire d'événements de journal sont modifiées après que le gestionnaire de journalisation a commencé à écrire ou lire ou parce que le fichier a été retiré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message et assurez-vous que le compte utilisateur exécutant les services Informatica a des autorisations de lecture et d'écriture sur le fichier.
LGS_10021	Échec de lecture de l'événement de journal à partir du flux de fichiers <nom de fichier> en raison de l'erreur suivante <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation a tenté de récupérer les événements de journal à partir du fichier d'événement de journal. Cependant, le fichier d'événements de journal contient des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message.
LGS_10024	Échec de la demande de journal en raison de l'erreur suivante <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation a tenté de récupérer les événements de journal à partir de l'emplacement du répertoire partagé, mais l'opération a échoué en raison d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message puis consultez à nouveau les événements de journal.
LGS_10026	La valeur de répertoire du nœud <nom de nœud> est manquante pour la configuration du service de journalisation.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation n'a pas pu écrire dans le chemin de répertoire partagé pour les fichiers d'événements de journal car l'emplacement du répertoire est manquant dans la configuration du domaine.

Réponse de l'utilisateur :	Configurez un répertoire pour les fichiers d'événements de journal.
LGS_10028	Le fichier d'index <nom de fichier> est corrompu.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation utilise un fichier d'index dans chaque répertoire de fichier journal pour accéder rapidement aux fichiers de données d'événements de journal. Le gestionnaire de journalisation n'a pas pu lire à partir du fichier d'index ou écrire dedans. Cette erreur peut se produire lorsque les autorisations pour un fichier d'index sont modifiées ou parce que le fichier a été retiré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message puis consultez les événements de journal, exportez-les ou purgez-les à nouveau. Assurez-vous que le compte utilisateur exécutant les services Informatica a des autorisations de lecture et d'écriture sur le fichier.
LGS_10034	Échec de la demande de journal en raison de l'erreur suivante <texte d'erreur>. Impossible d'annuler les modifications en raison de l'erreur suivante <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation a écrit dans des fichiers d'événements de journal. Cependant, le processus a été interrompu en raison d'une erreur, et le gestionnaire de journalisation n'a pas pu annuler les modifications qu'il avait apportées au fichier d'événements de journal. Cette erreur peut se produire si le gestionnaire de journalisation écrit dans un emplacement du répertoire partagé qui devient indisponible pendant le processus d'écriture.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les erreurs indiquées dans le message et assurez-vous que l'emplacement du répertoire partagé est disponible.
LGS_10035	Le fichier d'index d'horodatage <nom de fichier> est corrompu.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation utilise le fichier d'index d'horodatage pour accéder aux fichiers d'événements de journal dans un répertoire. Cependant, le fichier d'index d'horodatage contient des données incohérentes et le gestionnaire de journalisation ne peut pas accéder aux fichiers d'événements dans le répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LGS_10052	Le gestionnaire de journalisation ne contient aucun enregistrement de l'exécution de session ou de workflow demandée.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation ne contient aucune information sur l'exécution de session ou de workflow. Le nom n'est pas valide, l'exécution n'est pas la plus récente ou la table de base de données a été purgée.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous utilisez <i>infacmd</i> , vérifiez que le nom de workflow ou de session est valide. Si vous tentez d'obtenir le journal de session ou de workflow dans le moniteur de workflow, sélectionnez la dernière exécution de session ou de workflow.
LGS_10060	L'opération d'extraction de journaux n'accepte pas simultanément un ID d'exécution et un nom d'instance d'exécution.
Explication:	Vous avez spécifié un ID d'exécution et un nom d'instance d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'option -RunInstance ou -RunId, mais pas les deux.

Messages LIC

LIC_10000	Le gestionnaire de service n'est pas encore initialisé.
Explication:	Le conteneur du servlet Tomcat n'a pas initialisé le gestionnaire de service.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service est toujours en cours d'initialisation. Si le gestionnaire de service n'est pas initialisé dans les cinq minutes, contactez le support client international Informatica.
LIC_10004	Le gestionnaire de service est désactivé et ne peut pas accepter de demandes de licences.
Explication:	Le gestionnaire de service sur la passerelle maître a rencontré un problème et s'est désactivé.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez qu'une nouvelle passerelle maître soit choisie. La nouvelle passerelle maître activera son gestionnaire de service. Si une nouvelle passerelle maître ne se présente pas automatiquement, redémarrez ce nœud manuellement.
LIC_10006	Une demande qui ne disposait pas d'un paramètre requis a été reçue.
Explication:	Une demande qui ne disposait pas d'un paramètre requis a été reçue.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10007	Une demande a été reçue avec un paramètre erroné <type d'objet actuel> (attendu : <type d'objet attendu>).
Explication:	Une demande a été reçue avec un type de paramètre erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10010	Le vecteur d'entrée doit contenir un nom de licence suivi d'au moins un nom de service.
Explication:	Une demande a été reçue avec des paramètres non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10011	Licence <nom de licence> introuvable.
Explication:	Une demande a été reçue pour traiter une licence qui n'a pas pu être localisée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la licence est définie dans le domaine.
LIC_10013	Les services suivants sont déjà affectés : <liste de services>
Explication:	Une demande a été reçue pour affecter à une licence des services qui étaient déjà affectés à une autre licence.
Réponse de l'utilisateur :	Annulez l'affectation de ces services avant de les affecter à une autre licence.
LIC_10014	Les paramètres de demandes doivent contenir un nom de licence suivi d'une clé de licence chiffrée.
Explication:	Une demande a été reçue avec un nombre de paramètres erroné.

Réponse de
l'utilisateur :

Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

LIC_10015

Les paramètres de demandes doivent contenir des noms de licences source et cible.

Explication:

Une demande a été reçue avec un nombre de paramètres erroné.

Réponse de
l'utilisateur :

Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

LIC_10017

<nom de service> n'est affecté à aucune licence.

Explication:

Un service qui n'était affecté à aucune licence a tenté de démarrer.

Réponse de
l'utilisateur :

Affectez le service à une licence puis activez ou démarrez-le.

LIC_10018

Les paramètres de demandes doivent contenir un nom de licence suivi d'une description.

Explication:

Une demande a été reçue avec un nombre de paramètres erroné.

Réponse de
l'utilisateur :

Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

LIC_10019

Les paramètres de demandes doivent contenir un nom de service valide suivi d'un nom de nœud valide.

Explication:

Une demande a été reçue avec un nombre de paramètres erroné.

Réponse de
l'utilisateur :

Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

LIC_10020

Le type de système d'exploitation n'a pas pu être établi pour le nœud <nom de nœud>.

Explication:

Un service tentait de démarrer sur un nœud sur lequel la plateforme n'a pas pu être établie.

Réponse de
l'utilisateur :

Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

LIC_10025

Impossible d'annuler l'affectation à partir de la licence <nom de licence> car les services <liste de services activés> sont activés et/ou les services <listes de services manquants> sont introuvables.

Explication:

Une demande a été reçue pour annuler l'affectation de services activés.

Réponse de
l'utilisateur :

Désactivez les services avant de continuer.

Explication:

Une demande a été reçue pour annuler l'affectation d'un service inconnu.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez les noms de service et soumettez à nouveau.

LIC_10026

La licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> ne peut pas démarrer le service <nom de service> car il ne possède pas la licence pour s'exécuter sur la plateforme <nom de plateforme>.

Explication:

Un service a tenté de démarrer sur une plateforme sans licence.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica pour actualiser la clé de licence pour la plateforme spécifiée.

LIC_10027	Échec d'ajout d'une clé de licence ayant expiré le <date d'expiration>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter une clé de licence ayant expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour renouveler la clé de licence.
LIC_10028	Impossible d'ajouter une clé de licence non valide car : <raison pour laquelle la clé de licence n'est pas valide>.
Explication:	Une demande a été reçue pour ajouter une clé de licence non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la clé de licence utilisée est correcte.
LIC_10030	Tentative d'utilisation de la licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> pour PowerCenter <version de produit> alors que la licence a été achetée pour <version de licence>.
Explication:	Un service a été affecté à une licence pour une version différente.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez le service à une licence pour cette version.
LIC_10033	La licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> ne peut pas démarrer le service <nom de service> car la licence a expiré le <date d'expiration>.
Explication:	Un service est affecté à une licence ayant expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour renouveler la licence.
LIC_10034	La licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> ne peut pas démarrer le service <nom de service> car elle ne prend pas en charge les processus de grille.
Explication:	Un service avec une grille est affecté à une licence qui ne prend pas en charge les grilles.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez le service à une licence qui prend en charge les grilles ou retirez la grille du service.
LIC_10035	La licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> ne peut pas démarrer l'instance de référentiel <nom de référentiel> car la licence n'a pas un nombre de référentiels valide.
Explication:	Un Repository Service est affecté à une licence qui n'affecte pas de services de référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez le Repository Service à une licence qui prend en charge les services de référentiel.
LIC_10048	Échec d'écriture de l'enregistrement du premier jour de la licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> pour les processeurs logiques sur la plateforme <plateforme>.
Explication:	Une demande d'écriture de base de données n'a pas réussi à mettre à jour les enregistrements.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données de configuration du domaine est en cours d'exécution.

LIC_10049	Échec d'écriture de l'enregistrement du premier jour de la licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> pour les instances de référentiel.
Explication:	Une demande d'écriture de base de données n'a pas réussi à mettre à jour les enregistrements.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données de configuration du domaine est en cours d'exécution.
LIC_10050	Échec d'écriture de l'enregistrement de la licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> pour <nombre de de processeurs réel pour la plateforme> processeurs logiques sur la plateforme <plateforme>.
Explication:	Une demande d'écriture de base de données n'a pas réussi à mettre à jour les enregistrements.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données de configuration du domaine est en cours d'exécution.
LIC_10051	Échec d'écriture de l'enregistrement de la licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> pour <nombre de référentiel réel> instances de référentiel.
Explication:	Une demande d'écriture de base de données n'a pas réussi à mettre à jour les enregistrements.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données de configuration du domaine est en cours d'exécution.
LIC_10052	Une modification a été apportée au service <nom de service> introuvable dans le domaine.
Explication:	Le service a dû être supprimé.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10053	Une modification a été apportée au nœud <nom de nœud> introuvable dans le domaine.
Explication:	Le nœud a dû être supprimé.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10054	Impossible de localiser la licence avec le numéro de série <numéro de série de licence>.
Explication:	La licence a dû être supprimée.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10055	Licence pour le service <nom de service> introuvable.
Explication:	Le service en cours de traitement n'est affecté à aucune licence.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez le service à une licence.
LIC_10056	La licence <nom de licence>/<numéro de série de licence> ne peut pas démarrer le service <nom de service> car elle ne prend pas en charge les nœuds de sauvegarde.
Explication:	Un service est attribué à une licence non appropriée.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir la licence appropriée.
LIC_10061	Impossible de valider l'utilisation de licence avec le nom de service non valide <nom de service>.
Explication:	Une autorisation de licence a été demandée pour un nom de service manquant ou non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10062	Impossible de valider l'utilisation de licence avec le nom de nœud non valide <nom de nœud>.
Explication:	Une autorisation de licence a été demandée pour un nom de nœud manquant ou non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
LIC_10063	La licence <nom de licence/numéro de série de licence> ne peut pas démarrer le service <nom de service> car elle ne prend pas en charge les profils de système d'exploitation.
Explication:	Un Integration Service utilisant des profils de système d'exploitation est affecté à une licence qui ne prend pas en charge les profils de système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez cet Integration Service à une licence qui prend en charge les profils de système d'exploitation. Désactivez l'utilisation de profils de système d'exploitation pour l'Integration Service.
LIC_10064	Impossible de démarrer le service <nom de service> sur le nœud <nom de nœud> car le nombre de processeurs sous licence pour la plateforme <nom de plateforme> serait dépassé.
Explication:	Vous ne pouvez pas démarrer le service avec le nombre actuel de processeurs sous licence.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez un commercial Informatica pour acheter des processeurs logiques supplémentaires pour cette plateforme. Si vous ne savez pas qui est votre commercial, contactez le support client international Informatica pour consigner une demande de service.

Messages LM

LM_36053	Le mode de serveur <mode de serveur actuel> n'est pas valide. Le mode de serveur par défaut <mode de serveur par défaut> sera utilisé.
Explication:	Vous avez modifié le mode de mouvement de données dans l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Changez le mode de mouvement de données sur ASCII ou Unicode en modifiant l'outil Administrator.
LM_36072	Impossible d'obtenir \$PMStorageDir à partir de la configuration.
Explication:	Un processus de service n'a pas pu déterminer le répertoire de stockage utilisé pour le basculement et la récupération.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que \$PMStorageDir est configuré correctement dans les propriétés de processus d'Integration Service.
LM_36129	Impossible d'ouvrir le fichier journal <nom>.
Explication:	Integration Service ne peut lire le fichier journal nommé
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier journal existe dans le répertoire que vous avez spécifié dans les propriétés de session ou de workflow. Vérifiez également que l'utilisateur qui tente d'accéder au fichier journal a des autorisations de lecture pour le fichier.
LM_36133	Échec de lecture du fichier journal <nom>.
Explication:	Integration Service a pu ouvrir le fichier journal nommé, mais ne peut pas le lire. Un administrateur a pu supprimer le fichier journal pendant que vous tentiez d'y accéder.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier journal existe dans le répertoire que vous avez spécifié dans les propriétés de session ou de workflow. Puis tentez à nouveau d'accéder au fichier.
LM_36134	Session en cours d'initialisation. Le fichier journal de session est temporairement indisponible.
Explication:	Vous tentez d'accéder à un fichier journal de session pendant que la session est toujours en cours d'initialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez et ouvrez le fichier lorsque la session aura terminé de s'initialiser.
LM_36136	L'instance de tâche <ID de tâche> avec le workflow <ID de workflow> <ID d'exécution> ne s'est pas exécutée sur cet Integration Service.
Explication:	L'instance de tâche spécifiée ne s'est pas exécutée.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de workflow pour voir les informations détaillées sur la raison pour laquelle l'instance de tâche ne s'est pas exécutée.
LM_36138	Impossible de trouver le nom du journal de workflow.
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de nom de journal de workflow dans les propriétés de workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom de journal de workflow dans les propriétés de workflow.
LM_36210	L'obtention du nom d'instance de worklet à partir du référentiel a échoué.
Explication:	Vous avez peut-être effacé le worklet du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le worklet existe.
Explication:	Le serveur de base de données ou le Repository Service a peut-être échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur de base de données et le Repository Service sont en cours d'exécution.
Explication:	Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

LM_36220	Le fichier journal <nom> ne contient aucune donnée.
Explication:	Le fichier journal est vide, probablement parce que quelqu'un a effacé son contenu.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez besoin de consulter les données du fichier journal, réexécutez la session ou le workflow pour générer à nouveau le fichier journal.
LM_36225	Le fichier journal de session n'a pas été créé pour l'instance de session [ID = <numéro> dans le dossier [ID = <numéro>, workflow [ID = <numéro> [ID d'exécution = <numéro>, worklet [ID = <numéro> (probablement parce que la session a échoué pendant l'initialisation).
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer le fichier journal de session nommé parce que la session a échoué pendant l'initialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier journal de workflow ou de serveur pour voir pourquoi la session a échoué.
LM_36229	La demande a échoué car la connexion a été interrompue ou le client est trop lent dans le traitement des réponses, client <nom>, connexion <nom>, ID de demande <numéro>.
Explication:	Integration Service a tenté de récupérer un fichier journal de session ou de workflow sur une connexion réseau, mais la connexion a été interrompue ou a expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la connexion réseau puis tentez à nouveau d'ouvrir le fichier journal.
LM_36269	La demande de connexion a été effectuée à partir du client <client PowerCenter> sur l'hôte <machine hôte> pour la connexion au type de service <type de service>, nom de service <service> et nom de processus de service <nœud>. La demande de connexion a échoué car le processus de service <nœud> n'est pas le processus de service prévu.
Explication:	Une application client a tenté une connexion à un processus de service qui n'est pas le processus de service maître. Avec <i>pmcmd</i> , cette erreur se produit si vous utilisez les options de nom d'hôte et de numéro de port plutôt que les options <i>pmcmd -d <domaine> et -sv <service></i> .
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nœud est disponible, puis tentez à nouveau de vous connecter. Avec <i>pmcmd</i> , utilisez les options <i>-d <domaine> et -sv <service></i> .
LM_36271	La demande de connexion a été effectuée à partir du client <client> sur l'hôte <nœud> pour la connexion au type de service <type>, nom de domaine <domaine>, nom de service <service> et nom de processus de service <nœud>. La demande de connexion a échoué parce que la recherche pour le service a échoué.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas trouvé Integration Service dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service est en cours d'exécution dans le domaine. Utilisez les options <i>pmcmd -d <domaine> and -sv <service></i> , plutôt que les options de nom d'hôte et de numéro de port.
LM_36272	Échec d'obtention des informations de passerelle à partir de l'URI <universal resource identifier>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu identifier la passerelle maître.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les services Informatica sont en cours d'exécution sur le nœud de passerelle. Démarrez les services Informatica sur le nœud de passerelle.

LM_36273	Échec de recherche de service dans le domaine <domaine>, service <service>, processus de service <nœud> à partir de la recherche de service de nom utilisant l'URI <universal resource identifier>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36274	Échec de recherche du service dans le domaine <domaine>, service <service>, processus de service <processus de service> à partir de la recherche de service de nom utilisant cet URI <processus de service> avec le code de défaillance <code>, message de défaillance <texte de message>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à fournir les informations de connectivité pour Integration Service pour la raison spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le domaine et Integration Service sont en cours d'exécution. Vérifiez que vous utilisez l'URI (identifiant de ressource uniforme) approprié.
LM_36275	La demande de connexion a été effectuée à partir du client <client PowerCenter> sur l'hôte <machine hôte> pour la connexion au type de service <type de service>, nom de domaine <domaine>, nom de service <service> et nom de processus de service <nœud>. La demande de connexion a échoué car le service n'est pas configuré pour rediriger des connexions.
Explication:	Integration Service est configuré de sorte que les connexions ne sont pas redirigées.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés d'Integration Service, définissez l'indicateur personnalisé EnableConnectionRedirection sur Oui, qui est la valeur par défaut.
LM_36310	Workflow <nom> : Impossible d'ouvrir le fichier journal <nom>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier journal nommé pendant l'exécution du workflow nommé. Le workflow a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire du fichier journal de workflow spécifié dans les propriétés de workflow existe et que l'utilisateur essayant d'accéder au fichier journal a des autorisations en écriture sur le fichier.
LM_36311	Workflow <nom> : Échec de développement du nom du fichier journal de workflow <nom>.
Explication:	Le nom du fichier journal du workflow nommé n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du fichier journal de workflow dans les propriétés de workflow. Si vous avez saisi le chemin de fichier directement ou utilisé des variables de processus de service pour représenter le chemin de fichier dans le champ du nom de fichier de journal de workflow, vérifiez que le chemin est correct et que les variables de processus de service sont orthographiées correctement.
LM_36312	Workflow <nom> : Le chemin du journal dépasse le <nombre> de caractères maximum : <chemin>.
Explication:	Le chemin de fichiers journaux de workflow spécifié dans les propriétés de workflow est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Raccourcissez le chemin de fichiers pour qu'il soit inférieur ou égal au nombre maximum de caractères affiché.

LM36320	<Nom de workflow ou de tâche> : échec d'exécution.
Explication:	L'exécution du workflow ou de la tâche a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez d'autres messages dans le journal de workflow ou de session pour déterminer la cause de l'échec, corrigez le problème puis réexécutez le workflow.
LM_36338	Workflow <nom> Impossible de démarrer l'exécution de ce workflow car l'exécution actuelle sur cet Integration Service n'est pas encore terminée.
Explication:	Vous exécutez peut-être le workflow spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez que le workflow soit terminé pour le redémarrer.
Explication:	Vous avez peut-être tenté de redémarrer un workflow qui est suspendu mais pas arrêté.
Réponse de l'utilisateur :	Pour redémarrer un workflow suspendu, sélectionner reprendre pour terminer le workflow.
Explication:	Vous avez apporté une modification à un workflow qui est défini pour s'exécuter en continu.
Réponse de l'utilisateur :	Arrêtez le workflow ou annulez sa planification, enregistrez-le, puis redémarrez-le ou replanifiez-le.
LM_36348	<Nom d'instance de workflow, worklet ou session> : Fichier de paramètres <nom> introuvable.
Explication:	Integration Service ne peut pas localiser le fichier de paramètres pour le workflow, worklet ou la session nommée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les propriétés de workflow ou de session pour vous assurer que le fichier de paramètres nommé existe dans le répertoire spécifié. Vérifiez également que l'utilisateur accédant au fichier a des autorisations de lecture pour le fichier.
LM_36349	<Nom de workflow ou worklet> : Échec de création du gestionnaire de variable.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36350	Erreur de liaison de la variable prédéfinie <nom>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36351	<Nom de workflow> : Erreur de conservation des valeurs de variable.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas réussi à écrire la valeur de variable persistante dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36362	Workflow <nom> : Le nombre de journaux de workflow dans le référentiel est négatif <nombre>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36363	Workflow <nom> : Impossible de renommer le fichier journal de workflow <nom de fichier> en <nom de fichier>.
Explication:	Vous avez enregistré les journaux de workflow du workflow nommé par nombre d'exécutions. Integration Service a rencontré une erreur lorsqu'il a tenté de renommer un fichier journal existant. Le disque sur lequel les fichiers journaux sont situés manque peut-être d'espace.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le disque et le répertoire où est situé le fichier journal. Assurez-vous que l'espace disque est suffisant.
LM_36364	Workflow <nom> : Échec d'incrémentation du nombre de fichiers journaux dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36366	<Nom de worklet> : Échec de définition de la valeur transmise pour la variable <nom>.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas réussi à transmettre la valeur initiale de la variable nommée dans le worklet nommé.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36367	<Nom et chemin d'instance de tâche> : L'e-mail de suspension comporte un nom d'utilisateur vide.
Explication:	Vous avez configuré le workflow pour qu'il envoie un e-mail de suspension, mais l'adresse e-mail est manquante.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une adresse e-mail dans le champ du nom d'utilisateur d'e-mail pour la tâche e-mail de suspension.
LM_36368	<Nom et chemin d'instance de tâche> : Échec de l'envoi de l'e-mail de suspension.
Explication:	Vous avez configuré le workflow pour qu'il envoie un e-mail de suspension, mais Integration Service n'a pas réussi à l'envoyer. Cela peut se produire si vous n'avez pas spécifié de profil d'e-mail sur la machine hébergeant Integration Service, ou si la machine n'a pas de client e-mail.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez spécifié un profil d'e-mail sur la machine hébergeant Integration Service, et qu'elle a le client e-mail approprié.
LM_36369	<Instance de tâche de session> <chemin d'instance de tâche> Instance de tâche <nom d'instance de tâche> de type inconnu trouvée.
Explication:	Integration Service a trouvé un type de tâche qu'il ne reconnaît pas car la version d'Integration Service et du référentiel ne correspondent pas. Vous avez mis à niveau le référentiel mais pas Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à niveau Integration Service.

LM_36381	<Nom de worklet> : Échec de définition de la valeur transmise pour la variable <nom>. Impossible de trouver une variable définie par l'utilisateur de ce nom.
Explication:	Integration Service a tenté d'écraser la valeur initiale de la variable nommée dans le worklet nommé, mais il n'a pas pu localiser la variable de worklet nommée.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous d'avoir défini la variable nommée dans le worklet.
LM_36382	<Nom de worklet> : Échec de définition de la valeur transmise pour la variable <nom>. Variable <nom> introuvable sur le <nom de workflow ou worklet> parent.
Explication:	Integration Service a tenté d'écraser la valeur initiale de la variable nommée dans le worklet nommé. Il n'a pas pu le faire car il n'a pas pu localiser la variable de workflow ou worklet parent nommée.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous d'avoir défini la variable nommée dans le workflow ou worklet parent.
LM_36383	Erreur de développement du paramètre de variable.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36385	Workflow <nom> : Impossible d'acquérir le verrou d'exécution pour le workflow <nom>.
Explication:	Vous avez démarré le workflow spécifié, mais le gestionnaire de chargement n'a pas pu le verrouiller avant de l'exécuter. Ce message apparaît si vous (ou un autre utilisateur) êtes en train d'exécuter le workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le workflow a terminé son exécution avant de l'exécuter à nouveau.
LM_36401	<Instance de tâche de session> <chemin d'instance de tâche> exécution terminée de façon inattendue.
Explication:	Le processus DTM ne s'est pas arrêté, n'a pas abandonné ou échoué correctement.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36440	<Type de tâche> instance de tâche <chemin d'instance de tâche> : Erreur d'obtention de valeurs de variable persistante pour <workflow ou worklet> <nom de workflow ou worklet>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à obtenir une valeur de variable persistante pour le workflow ou worklet.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal d'Integration Service et celui de l'agent de référentiel pour de plus amples informations.
LM_36441	Erreur : La liste de paramètres et le fichier de paramètres sont tous deux spécifiés.
Explication:	Une application tierce a tenté de démarrer un workflow et a spécifié à la fois une liste de paramètres et un fichier de paramètres. Integration Service a besoin de l'un ou l'autre pour exécuter un workflow, pas les deux.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'application tierce, veillez à ne spécifier qu'une liste de paramètres ou qu'un fichier de paramètres.

LM_36471	<Nom de workflow> : Le basculement de la planification de workflow a échoué car les informations dans le stockage sont incohérentes ou incomplètes.
Explication:	Suivez le message. Si vous avez l'option de haute disponibilité, les informations de planification de workflow sont écrites dans un fichier de stockage dans le répertoire de stockage, \$PMStorageDir. Integration Service n'a pas pu récupérer les informations requises pour démarrer le workflow planifié sur un autre nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Planifiez à nouveau le workflow de manière explicite pour l'exécuter.
LM_36476	<Nom de workflow> : L'exécution du basculement ou workflow a échoué car le workflow ne peut pas être planifié en interne en mode récupération.
Explication:	Après qu'Integration Service a basculé le workflow sur un autre nœud, une limite interne a été dépassée.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de récupérer le workflow manuellement. Vérifiez également la disponibilité du nœud sur lequel le processus de service a démarré le workflow.
LM_36477	<Nom de workflow> : Échec d'enregistrement des informations de workflow pour le basculement.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire les données de workflow dans un fichier de stockage pour activer le basculement.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service peut accéder au répertoire de stockage \$PMStorageDir. Pour accéder au répertoire de stockage, le répertoire doit être correctement mappé ou monté, et Integration Service doit avoir les autorisations de sécurité nécessaires. Si le répertoire n'existe pas ou qu'il est impossible d'écrire dedans, les demandes ne peuvent pas être conservées pour la persistance. Vérifiez que le répertoire n'est pas plein.
LM_36527	<Nom et chemin d'instance de tâche> : L'extraction de session pour l'envoi de l'e-mail de post session pour cette instance de session a échoué.
Explication:	Le référentiel contenant l'objet de session n'est pas en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Démarrez le référentiel.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36528	<Nom et chemin d'instance de tâche> : Échec du développement du nom d'utilisateur d'e-mail <nom d'utilisateur> pour cette instance de session.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36529	<Nom et chemin d'instance de tâche> : Le nom d'utilisateur d'e-mail dans le composant e-mail d'échec de post session pour cette instance de session est vide.
Explication:	Vous avez sélectionné l'option E-mail d'échec pour la session, mais l'adresse e-mail de l'e-mail de post session est manquante.

Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une adresse e-mail dans le champ du nom d'utilisateur d'e-mail pour la tâche e-mail de post session.
LM_36530	<Nom et chemin d'instance de tâche> : L'envoi d'e-mail d'échec de post session pour cette instance de session a échoué.
Explication:	Vous avez sélectionné l'option E-mail d'échec pour la session, mais Integration Service n'a pas réussi à envoyer l'e-mail de post session. Cela peut se produire si vous n'avez pas spécifié de profil d'e-mail sur la machine hébergeant Integration Service, ou si la machine n'a pas de client e-mail.
Réponse de l'utilisateur :	Veillez à spécifier un profil d'e-mail sur la machine hébergeant Integration Service, et assurez-vous qu'elle a le client e-mail approprié.
LM_36538	<Chemin d'instance de session> : Impossible d'écrire dans le fichier de paramètres temporaire <nom de fichier de paramètres> avec l'erreur <numéro d'erreur> <cause d'erreur>.
Explication:	Le workflow est configuré pour être exécuté sur une grille. Le processus de service maître a distribué une session utilisant un fichier de paramètres à un processus de service de travail. Le processus de service de travail a besoin de créer un fichier de paramètres temporaire dans son répertoire \$PMTempDir à l'aide des informations du fichier de paramètres reçues auprès du processus de service maître. Cependant, le processus de service travail n'a pas réussi à créer le fichier de paramètres temporaire parce que le compte des services Informatica ou l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation n'a pas d'autorisations d'écriture sur \$PMTempDir, ou parce que le répertoire contient un fichier du même nom.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez des autorisations de lecture et d'écriture sur \$PMTempDir au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation sur le nœud de travail, puis exécutez à nouveau le workflow. Ou si \$PMTempDir contient un fichier du même nom que le fichier de paramètres temporaire, supprimez-le et exécutez à nouveau le workflow.
LM_36539	<Chemin d'instance de session> : Impossible d'annuler la liaison du fichier de paramètres temporaire <nom de fichier de paramètres> avec l'erreur <numéro d'erreur> <cause d'erreur>.
Explication:	Le workflow a été configuré pour être exécuté sur une grille. Le processus de service maître a distribué la session à un processus de service de travail. Le processus de service de travail a créé un fichier de paramètres temporaire dans \$PMTempDir, mais n'a pas réussi à le supprimer.
Réponse de l'utilisateur :	Sur le nœud de travail, accordez des autorisations pour supprimer un fichier dans \$PMTempDir au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation, puis vérifiez que l'espace disque est suffisant. Ou supprimez manuellement le fichier de paramètres temporaire dans le répertoire \$PMTempDir.
LM_36543	<Nom de tâche> erreur d'évaluation d'expression de condition< expression>.
Explication:	L'expression que vous avez saisie comporte peut-être des caractères non valides ou ne peut pas être évaluée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'expression est valide dans le gestionnaire de workflow.

LM_36544	<Nom de tâche> : l'expression de condition <expression> ne donnera pas lieu à une évaluation vers une valeur numérique.
Explication:	Il est possible que vous ayez saisi le mauvais type de données dans l'expression.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez l'expression dans le gestionnaire de workflow pour vous assurer qu'elle utilise des types de données numériques.
LM_36564	<Nom de tâche> : Conversion de type de données non valide pour la variable <nom>, type de données d'expression <type de données>, type de données de variable <type de données>.
Explication:	Dans le gestionnaire de workflow, vous avez affecté une valeur à une variable à l'aide de la tâche d'assignation. Integration Service ne peut pas convertir le type de données de l'expression dans le type de données de la variable.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'expression dans la tâche d'assignation ou changez le type de données de la variable.
LM_36565	<Nom de tâche> : Variable <nom> : exception de conversion de données <valeur>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36566	<Nom de tâche> : Impossible de résoudre la variable de gauche <nom> en tant que variable de workflow/worklet définie par l'utilisateur.
Explication:	Dans le gestionnaire de workflow, vous avez affecté une valeur à une variable à l'aide de la tâche d'assignation. Integration Service ne reconnaît pas la variable en tant que variable de workflow ou worklet défini par l'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la déclaration de variable dans la tâche d'assignation et assurez-vous qu'elle correspond au nom de la variable de workflow ou worklet définie par l'utilisateur.
LM_36567	Impossible de restaurer l'assignation pour la variable <nom>.
Explication:	Erreur interne. Une erreur s'est produite pendant l'assignation d'une variable. Integration Service a mis à jour la valeur de la variable et n'a pas pu restaurer la modification.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_36580	<Nom et chemin d'instance de tâche>. Nom d'utilisateur d'e-mail non spécifié.
Explication:	L'adresse e-mail de la tâche d'e-mail est manquante.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une adresse e-mail valide dans le champ du nom d'utilisateur d'e-mail pour la tâche e-mail.
LM_36581	<Nom et chemin d'instance de tâche>. Échec de l'envoi de l'e-mail.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à envoyer l'e-mail spécifié dans la tâche d'e-mail. Cela peut se produire si vous n'avez pas spécifié de profil d'e-mail sur la machine hébergeant Integration Service, ou si la machine n'a pas de client e-mail.
Réponse de l'utilisateur :	Veillez à spécifier un profil d'e-mail sur la machine hébergeant Integration Service, et assurez-vous qu'elle a le client e-mail approprié.

LM_36601	<Nom de minuteur> impossible de planifier le minuteur avec le gestionnaire de tâche de minuteur.
Explication:	L'heure spécifiée n'est pas valide. La plage doit être comprise entre 00:00:00 1er janvier 1970 UTC et 3:14:07 19 janvier 2038 UTC.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une heure dans la plage valide.
LM_36602	<Nom de variable> attend l'heure absolue spécifiée par la variable <type de variable>. La variable n'existe pas.
Explication:	La variable n'est pas spécifiée dans le workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez la variable dans les propriétés de workflow.
LM_36603	<Nom de variable> attend l'heure absolue spécifiée par la variable <type de variable>. La variable n'est pas de type date/heure.
Explication:	Le type de variable saisi n'était pas le type de données date/heure.
Réponse de l'utilisateur :	Changez le type de données en date/heure.
LM_36604	<Nom de variable> attend l'heure absolue spécifiée par la variable <type de variable>. La valeur de la variable est null.
Explication:	La valeur de la variable était null.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur autre que null.
LM_36648	<Tâche d'attente d'événement> : le fichier de surveillance <nom du fichier indicateur> a été détecté, mais a rencontré une erreur lors de la suppression du fichier. Code d'erreur [errno = <numéro d'erreur>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Une tâche d'attente d'événement a été configurée pour supprimer le fichier indicateur de surveillance de fichier lorsqu'Integration Service a détecté le fichier. Integration Service a détecté le fichier mais n'a pas réussi à le supprimer.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez des autorisations pour supprimer le fichier au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
LM_36823	La planification du workflow <ID de workflow> <session> n'a pas été annulée car le workflow n'a pas été planifié.
Explication:	Vous avez tenté de retirer de la planification un workflow que vous n'avez pas encore planifié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez sélectionné le workflow approprié à retirer de la planification.
LM_44122	Erreurs rencontrées pendant l'initialisation du stockage dans le répertoire <nom de répertoire>.
Explication:	Consultez le message d'erreur précédent dans le journal.

LM_44124	Il manque à Integration Service le stockage du gestionnaire de workflow.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas pu trouver l'état des opérations.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44125	Le stockage du gestionnaire de workflow n'est pas prêt pour Integration Service.
Explication:	Erreur interne. Il manque à Integration Service le fichier de stockage qu'il utilise pour écrire des informations sur les services fonctionnant pendant le basculement.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44127	Échec de préparation de la tâche <nom>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu préparer la tâche en raison d'une erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44136	Échec de libération des verrous d'exécution restants en tant que basculement.
Explication:	Un problème de réseau ou de base de données a empêché la libération des verrous. Des mécanismes de résilience n'ont pas pu récupérer à partir d'un problème de connexion entre Integration Service et le Repository Service ou entre le Repository Service et la base de données de référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service et le Repository Service sont en cours d'exécution et que le Repository Service peut se connecter à la base de données de référentiel.
LM_44180	Le nombre de threads asynchrones pour <nombre de threads> connexions de référentiel spécifiées est trop faible, utilisation de <nombre de threads> par défaut.
Explication:	Par défaut, Integration Service crée un thread asynchrone toutes les 10 connexions de référentiel. Le nombre de threads spécifié par la propriété d'Integration Service personnalisée LMRepoConnAsyncThreads est inférieur à 10. Le nombre de threads spécifié n'est pas suffisant pour le nombre de connexions de référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Pour utiliser le nombre de threads par défaut, retirez la propriété d'intégration personnalisée LMRepoConnAsyncThreads. Vous pouvez également augmenter la valeur de LMRepoConnAsyncThreads.
LM_44181	Le workflow <nom de workflow> est affecté. Integration Service n'est pas configuré pour exécuter des sessions concernées par des mises à jour de dépendance.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'outil Administrator, configurez la propriété avancée d'Integration Service pour qu'il exécute des sessions concernées par des mises à jour de dépendance.
LM_44183	La planification de workflow n'est pas autorisée car Integration Service est exécuté en mode sans échec.
Explication:	L'Integration Service affecté au workflow est exécuté en mode sans échec. Vous ne pouvez pas planifier de workflows lorsque l'Integration Service fonctionne en mode sans échec.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez les privilèges requis, vous pouvez démarrer le workflow manuellement. Vous pouvez également basculer l'Integration Service en mode normal.

LM_44184	Le workflow planifié <nom de workflow> n'a pas été replanifié car Integration Service est exécuté en mode sans échec.
Explication:	Le workflow est exécuté selon une planification. Cependant, Integration Service n'exécute pas les workflows planifiés en mode sans échec.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez les privilèges requis, vous pouvez démarrer le workflow manuellement. Vous pouvez également basculer Integration Service en mode normal. Dans ce cas, tous les workflows planifiés commenceront à s'exécuter.
LM_44185	L'utilisateur <nom d'utilisateur> ne dispose pas de privilèges suffisants pour se connecter pendant qu'Integration Service est exécuté en mode sans échec.
Explication:	Vous n'avez pas les privilèges requis pour vous connecter à un Integration Service exécuté en mode sans échec.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un compte utilisateur avec le privilège requis ou attendez qu'Integration Service ne soit plus en mode sans échec.
LM_44188	<Nom de tâche> : Échec de développement de l'utilisateur d'e-mail <nom> pour cette tâche d'e-mail.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le nom d'utilisateur d'e-mail.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètres et que sa valeur dans le fichier de paramètres correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de workflow de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètres.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer le paramètre ou la variable dans le nom d'utilisateur d'e-mail en raison d'une erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44189	<Nom de workflow> : Échec de développement de l'utilisateur d'e-mail <nom> pour cet e-mail de suspension.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le nom d'utilisateur d'e-mail.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètres et que sa valeur dans le fichier de paramètres correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de workflow de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètres.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer le paramètre ou la variable dans le nom d'utilisateur d'e-mail en raison d'une erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44190	<Nom de tâche de commande> : Échec du développement de la commande <nom de commande>, avec la valeur de commande <texte de commande>.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le texte de la commande.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètres et que sa valeur dans le fichier de paramètres correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de workflow de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètres.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le texte de la commande en raison d'une erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44193	Integration Service <nom> n'effectuera pas le basculement ou la récupération du workflow et de la planification pendant une exécution en mode sans échec.
Explication:	Le workflow est affecté à un Integration Service exécuté en mode sans échec. Integration Service effectuera le basculement du workflow et de la planification et la récupération du workflow lorsque vous changerez le mode de fonctionnement d'Integration Service en normal.
Réponse de l'utilisateur :	Changez le mode de fonctionnement d'Integration Service en normal.
LM_44205	Erreur lors de l'utilisation de profils du système d'exploitation pour exécuter la tâche <nom de tâche> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu utiliser le profil du système d'exploitation affecté au workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
LM_44207	Impossible d'arrêter ou d'abandonner le workflow <ID = ID d'exécution> ou une tâche dans le workflow. L'ID d'exécution spécifié est introuvable sur Integration Service.
Explication:	Integration Service n'a pas pu arrêter ou abandonner le workflow car la commande <i>pmcmd</i> stopworkflow ou abortworkflow comporte un paramètre d'ID d'exécution incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez saisi l'ID d'exécution approprié pour le workflow. Vous trouverez le numéro de l'ID d'exécution de workflow dans le moniteur de workflow en ouvrant le journal de workflow ou le panneau des propriétés de workflow.
LM_44208	Impossible d'arrêter ou d'abandonner le workflow <ID = ID d'exécution> ou une tâche dans le workflow. Plusieurs instances de ce workflow sont exécutées sur Integration Service. Spécifiez l'ID d'exécution pour arrêter ou abandonner.
Explication:	Integration Service n'a pas pu arrêter ou abandonner le workflow car deux instances ou plus du même workflow sont en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous saisissez la commande <i>pmcmd</i> abortworkflow ou stopworkflow, saisissez l'option d'ID d'exécution. L'ID d'exécution est unique pour chaque instance de workflow. Vous trouverez le numéro de l'ID d'exécution de workflow dans le moniteur de workflow en ouvrant le journal de workflow ou le panneau des propriétés du workflow que vous souhaitez arrêter.
LM_44210	Impossible d'attendre le workflow <ID = ID d'exécution> ou une tâche dans le workflow. L'ID d'exécution est introuvable sur Integration Service.
Explication:	Vous avez saisi la commande <i>pmcmd</i> waitworkflow avec un argument d'ID d'exécution non valide.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez saisi l'ID d'exécution approprié pour le workflow. Vous trouverez le numéro de l'ID d'exécution de workflow dans le moniteur de workflow en ouvrant le journal de workflow ou le panneau des propriétés de workflow.
LM_44211	Impossible d'attendre le workflow ou une tâche dans le workflow. Integration Service exécute plusieurs instances du workflow. Spécifiez l'ID d'exécution de workflow à attendre.
Explication:	Vous avez saisi la commande <i>pmcmd</i> waitworkflow avec un nom de workflow, mais Integration Service exécute plusieurs instances du workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez <i>pmcmd</i> waitworkflow avec un argument d'ID d'exécution. L'ID d'exécution est unique pour chaque instance de workflow. Vous trouverez le numéro de l'ID d'exécution de workflow dans le moniteur de workflow en ouvrant le journal de workflow ou le panneau des propriétés de workflow.
LM_44220	<Nom de workflow ou worklet > : Échec de définition de la valeur d'assignation de variable pour la variable <nom>.
Explication:	Integration Service ne peut pas assigner une valeur à la variable dans une assignation de variable de post session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la variable existe et que le nom est correctement orthographié dans l'instruction d'affectation. Vérifiez que les types de données des deux variables dans l'instruction d'affectation correspondent.
LM_44222	La demande de récupération de l'ID d'exécution <ID d'exécution> du workflow <nom de workflow> ne correspond pas à l'ID d'exécution de workflow actuelle.
Explication:	Vous avez saisi la commande <i>pmcmd</i> recoverworkflow avec un argument d'ID d'exécution de workflow qui ne correspond pas à un ID d'exécution de workflow récupérable.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez saisi l'ID d'exécution approprié pour le workflow. Vous trouverez le numéro de l'ID d'exécution de workflow dans le moniteur de workflow en ouvrant le journal de workflow ou le panneau des propriétés de workflow du workflow que vous souhaitez arrêter.
LM_44223	Le workflow <nom> a échoué car un profil de système d'exploitation n'a pas été spécifié et Integration Service utilise des profils de système d'exploitation.
Explication:	Integration Service utilise des profils de système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un profil de système d'exploitation pour le workflow dans les propriétés de dossier ou lorsque vous démarrez manuellement un workflow.
LM_44224	Le workflow <nom> a échoué car Integration Service n'est pas activé pour utiliser des profils de système d'exploitation et un profil de système d'exploitation a été spécifié.
Explication:	Un profil de système d'exploitation a été affecté au workflow et Integration Service n'utilise pas de profils de système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Retirez l'affectation d'un profil de système d'exploitation. Configurez Integration Service pour qu'il utilise des profils de système d'exploitation.
LM_44225	Integration Service n'a pas réussi à lire le fichier de paramètres <nom de fichier> à l'aide du profil du système d'exploitation.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier de paramètres spécifié pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur du système d'exploitation spécifié dans le profil du système d'exploitation a des autorisations de lecture sur le fichier de paramètres.

LM_44226	Le nombre maximum d'exécutions simultanées autorisé a été dépassé.
Explication:	Integration Service n'a pas pu démarrer une nouvelle instance de workflow car le nombre d'instances de workflow a atteint la limite configurée.
Réponse de l'utilisateur :	Démarrez l'instance de workflow après que l'une des instances a fini de s'exécuter.
LM_44227	Le workflow contient des variables conservées.
Explication:	Le workflow a échoué parce qu'il contient les mêmes variables conservées qu'une autre instance de workflow exécutée simultanément.
Réponse de l'utilisateur :	Pour conserver les variables pour des workflows simultanés, configurez des noms et paramètres d'instance de workflow différents.
LM_44228	Un workflow avec le même nom d'instance est déjà en cours d'exécution.
Explication:	Le workflow a échoué au démarrage car un workflow avec le même nom d'instance est déjà en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le workflow est activé pour s'exécuter simultanément. Configurez des noms d'instance uniques pour chaque exécution de workflow ou activez le workflow pour qu'il s'exécute simultanément sans noms d'instance uniques.
LM_44254	Le workflow simultané [dossier [ID = <nombre>], workflow [ID = <nombre>]] est exécuté avec le même nom d'instance. Spécifiez l'ID d'exécution de workflow de la récupération.
Explication:	Vous avez tenté de récupérer un workflow simultané avec le même nom d'instance sans spécifier l'ID d'exécution de workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez l'ID d'exécution pour identifier quelle instance de workflow doit être récupérée.
LM_44255	Échec de l'extraction du workflow [ID de dossier = <ID de dossier>, ID de workflow = <ID de workflow>] depuis le référentiel.
Explication:	Le workflow a été retiré du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un workflow valide.
Explication:	Le référentiel contient des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LM_44256	Le nom de l'instance d'exécution [<nom d'instance>] est fourni mais le workflow [ID de dossier = <ID de dossier>, ID de Workflow = <ID de workflow>] n'est pas activé pour une exécution simultanée. Le nom de l'instance sera ignoré.
Explication:	Vous avez tenté d'exécuter une instance de workflow pour un workflow qui n'est pas activé pour une exécution simultanée.
Réponse de l'utilisateur :	Ne fournissez pas de nom d'instance lors de l'exécution du workflow.
LM_44269	Aucun hub de services Web n'est configuré pour exécuter le workflow [<nom de workflow>].
Explication:	Aucun service de hub de services Web dans le domaine n'est configuré pour exécuter le workflow du service Web.

Réponse de
l'utilisateur :

Configurez le workflow de service Web pour qu'il s'exécute sur un hub de services Web.

Messages LMTGT

LMTGT_17801

Erreur d'initialisation de LM-API.

Explication:

La cible LMAPI n'a pas pu initialiser le service PowerCenter LMAPI car le service d'intégration ne fonctionne pas.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez qu'Integration Service est en cours d'exécution. Vérifiez également que la connexion d'application LMAPITarget est correctement configurée.

LMTGT_17802

Toutes les cibles relationnelles doivent partager la même connexion de base de données relationnelle.

Explication:

Les cibles relationnelles dans le mappage n'utilisent pas la même connexion de base de données relationnelle.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez les propriétés de session de sorte que chaque cible relationnelle utilise la même connexion relationnelle.

LMTGT_17803

Impossible de créer la connexion de base de données relationnelle.

Explication:

Il n'y a pas assez de mémoire sur le nœud sur lequel le processus Integration Service est exécuté pour créer les objets de connexion de base de données qu'Integration Service utilise pour se connecter à la base de données relationnelle.

Réponse de
l'utilisateur :

Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la RAM au nœud.

LMTGT_17804

Impossible de se connecter à base de données.

Explication:

Integration Service n'a pas pu se connecter à une base de données relationnelle. La connexion de base de données relationnelle utilisée pour toutes les cibles relationnelles dans le mappage contient des informations inexactes pour les paramètres de connexion.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que la connexion de la base de données relationnelle est correctement configurée.

LMTGT_17805

Impossible de se connecter à Integration Service.

Explication:

La cible LMAPI n'a pas pu se connecter à Integration Service.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez qu'Integration Service est en cours d'exécution. Vérifiez également que la connexion d'application LMAPITarget est correctement configurée.

LMTGT_17806

Impossible de se connecter à Integration Service.

Explication:

La cible LMAPI n'a pas pu se connecter à l'Integration Service après s'être connectée au service.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que la connexion d'application LMAPITarget contient des informations correctes pour les champs Nom de domaine et Nom d'Integration Service.

LMTGT_17808	Le champ clé doit être connecté.
Explication:	Le port de UKey dans la cible LMAPI n'est pas connecté.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez le port de UKey dans le mappage. La cible LMAPI démarre les workflows planifiés dans l'onglet Informations de planification en fonction des données qu'elle reçoit à partir de ce port.
LMTGT_17809	Le port de l'identificateur n'est pas connecté dans le mappage. Le port doit être connecté lorsque l'option d'attente de validation est utilisée.
Explication:	Le port de l'identificateur dans la cible LMAPI n'est pas connecté. Cependant, l'option d'attente de validation est sélectionnée dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez le port de l'identificateur dans le mappage lorsque vous sélectionnez Attente de validation dans les propriétés de session.
LMTGT_17810	Impossible de trouver des détails de workflow pour la clé <nom de clé>.
Explication:	La cible LMAPI a reçu des données pour une clé qui n'existe pas sur l'onglet Informations de planification des propriétés de cible LMAPI.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une clé dans l'onglet Informations de planification pour chaque valeur que la cible LMAPI recevra dans le port UKey.
LMTGT_17811	La table d'indicateur <nom de table> est introuvable dans le mappage.
Explication:	Le mappage contenant la cible LMAPI n'inclut pas la table d'indicateur. Cependant, un nom de table d'indicateur est spécifié sur l'onglet Informations de planification des propriétés de cible LMAPI.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la table saisie pour le champ de table d'indicateur existe dans le mappage. La table doit contenir les champs UKey, Identificateur et Statut.
LMTGT_17812	Le nom de table d'indicateur n'est pas spécifié dans le mappage. Le nom de table d'indicateur est requis avec l'utilisation de l'option d'attente de validation.
Explication:	Le champ de table d'indicateur sur l'onglet Informations de planification pour les propriétés de cible LMAPI ne contient aucune valeur. Cependant, l'option d'attente de validation est sélectionnée dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez le nom de la table d'indicateur dans le champ de table d'indicateur lorsque vous sélectionnez Attente de validation dans les propriétés de session.
LMTGT_17818	Integration Service ne peut pas extraire le workflow <nom de workflow> pour la clé <nom de clé>.
Explication:	Integration Service ne peut pas démarrer le workflow car il n'existe pas ou il n'a pas un nom unique dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que tous les workflows planifiés dans la cible LMAPI existent dans le référentiel et y ont un nom unique.
LMTGT_17820	Avertissement : connexion au serveur perdue.
Explication:	La cible LMAPI a perdu sa connexion à Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service est en cours d'exécution.

LMTGT_17821	Erreur de communication avec Integration Service.
Explication:	La cible LMAPI n'a pas réussi à communiquer avec Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service est en cours d'exécution.

Messages Lotus Notes

LNRDR_1017	Impossible de charger le fichier NCSO.jar.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu trouver le fichier .jar dans le répertoire d'installation PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Copiez le fichier NCSO.jar depuis le répertoire <Domino Server Installation Directory>\data\domino\java vers le répertoire <PowerCenter Installation Directory>/server/bin/javaliib.
LNWRT_1000	Impossible de trouver PowerExchange pour la licence de Lotus Notes.
Explication:	Clé de licence valide introuvable pour PowerExchange pour Lotus Notes .
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'outil Administrator pour ajouter une clé de licence valide.
LNWRT_1010	Impossible de se connecter au serveur Domino <servername:portnumber>. Raison : <raison>.
Explication:	Un paramètre dans l'objet de connexion est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que paramètres spécifiés dans l'objet de connexion sont corrects. -ou-
Explication:	Le processus DIIOP n'est pas configuré pour s'exécuter sur le serveur Domino spécifié ou le numéro de port.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le processus DIIOP est configuré pour s'exécuter sur le serveur spécifié et le numéro de port.
LNWRT_1012	Impossible d'accéder à la base de données Notes <nom de la base de données>.
Explication:	Le fichier de base de données Notes n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de base de données Notes existe sur le serveur spécifié. -ou-
Explication:	Vous n'avez pas les privilèges pour accéder au fichier de base de données Notes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système de Lotus Notes.
LNWRT_1019	Le Service d'intégration PowerCenter n'a pas pu trouver l'agent <nom de l'agent> dans la base de données Notes <nom de la base de données>.
Explication:	Le nom de l'agent spécifié n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, vérifiez que le nom de l'agent est valide. -ou-
Explication:	Le Service d'intégration PowerCenter n'a pas les privilèges pour exécuter l'agent.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système de Lotus Notes.
LNWRT_1025	Erreur interne. Le service d'intégration PowerCenter a reçu une demande d'arrêt ou d'abandon du processus de gestionnaire de la transformation des données (DTM). Fin de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
LNWRT_1035	Une erreur s'est produite durant la création du fichier journal d'erreur <nom de fichier>.
Explication:	Le chemin du fichier journal d'erreur n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, vérifiez que le chemin spécifié est valide. -ou-
Explication:	L'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica n'a pas l'autorisation d'écriture sur le répertoire où le fichier journal doit être créé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a l'autorisation d'écriture sur le répertoire.
LNWRT_1041	Valeur du seuil d'erreur <seuil> atteinte.
Explication:	La session a échoué car le service d'intégration PowerCenter a atteint le seuil d'erreur spécifié dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les erreurs dans les données. -ou- Dans les propriétés de session, augmentez le seuil d'erreur.

CHAPITRE 13

Codes de message M

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages MBC_EXCL, 248](#)
- [Messages MDAdapter, 250](#)
- [Messages MDO, 251](#)
- [Messages MMS, 254](#)
- [Messages MPSVCCMN, 254](#)
- [Messages MQ, 254](#)
- [Messages MSRdr, 265](#)

Messages MBC_EXCL

MBC_EXCL_E001 Échec d'accès au moteur Excel OLE.

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xls.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E002 Échec d'exécution de l'opération Excel OLE. Code d'erreur : <code d'erreur>. Message : <message d'erreur>

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xls.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E005 Impossible de démarrer l'API Microsoft Excel. Code d'erreur=<code d'erreur>. Message : <message d'erreur>

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xls.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E0014 Impossible d'ouvrir le fichier <nom du fichier>. Le fichier est peut-être verrouillé par un autre processus ou est protégé, ou Vista empêche l'API Excel d'ouvrir une feuille de calcul lorsqu'elle est appelée par un service.

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xls.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E0015 Échec de traitement de la feuille de calcul XML Excel. Le fichier XML peut être corrompu.

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xml.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E0019 Le MetaMap doit être au format XLSM. Pour en créer un avec une version d'Excel antérieure à 2007, installez le Pack de compatibilité Office 2007.

Explication: Microsoft Office Excel 2003 est installé sur la machine hébergeant le client PowerCenter. Cependant, le Pack de compatibilité Office 2007 n'est pas installé.

Réponse de l'utilisateur : Installez le Pack de compatibilité Office 2007.

Explication: Java version 1.5 ou supérieure n'est pas installé sur la machine hébergeant le client PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur : Installez Java version 1.5 ou supérieure.

MBC_EXCL_E0043 Impossible de démarrer l'API Microsoft Excel.

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xls.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E0061 Impossible d'ouvrir le fichier XML : <nom de fichier>

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xml.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

MBC_EXCL_E0070 Impossible de décompresser OpenXML. Il est peut-être corrompu ou utilisé par un autre programme : <nom de fichier>

Explication: Java version 1.5 ou supérieure n'est pas installé sur la machine hébergeant le client PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que Java version 1.5 ou supérieure est installé. Si Java version 1.5 ou supérieure est installé, contactez le support client international Informatica.

MBC_EXCL_E0122 Impossible d'ouvrir le fichier <nom du fichier>. Le fichier peut être verrouillé par un autre processus, est protégé, ou vous devez installer le Pack de compatibilité Office pour ouvrir les fichiers XLSB.

Explication: L'assistant d'importation ou d'exportation de métadonnées est configuré pour importer depuis ou exporter vers un fichier dont l'extension est .xls.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier d'importation ou d'exportation a une extension .xlsx.

Explication: Microsoft Office Excel 2003 est installé sur la machine hébergeant le client PowerCenter. Cependant, le Pack de compatibilité Office 2007 n'est pas installé.

Réponse de l'utilisateur : Installez le Pack de compatibilité Office 2007.

Messages MDAdapter

MDAdapter_34102 Fichier *file_name* introuvable

Explication: Le fichier n'a pas été trouvé à l'emplacement spécifié. Par exemple, le fichier de cahier spécifié dans le fichier de contrôle n'a pas été trouvé.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez le fichier de contrôle et réexécutez la commande.

MDAdapter_34103 Échec de l'analyse de *file_name*. Ces métadonnées ne peuvent pas être lues.

Explication: L'utilitaire createdatamaps n'a pas pu lire le fichier indiqué, car il contient des erreurs de syntaxe.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez les erreurs dans le fichier et réexécutez la commande.

MDAdapter_34105 Impossible de créer des métadonnées depuis *file_name* en raison d'erreurs lors de l'analyse du fichier.

Explication: L'utilitaire createdatamaps n'a pas pu analyser le fichier indiqué, car il contient des erreurs de syntaxe.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez les erreurs dans le fichier et réexécutez la commande.

Messages MDO

MDO_34601 Erreur logique du programme : *error*

Explication: Une erreur interne s'est produite.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le service clientèle international d'Informatica.

MDO_34602 Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de l'analyse du fichier de contrôle '*control_file*'

Explication: L'utilitaire createdatamaps a trouvé une erreur de syntaxe ou une autre erreur dans le fichier de contrôle XML.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez l'erreur dans le fichier de contrôle et exécutez à nouveau la commande.

MDO_34603 Une erreur s'est produite lors de l'analyse du fichier de contrôle "*control_file*" : *error_message*.

Explication: Une erreur de syntaxe ou autre a été trouvée dans le fichier de contrôle XML.

Réponse de l'utilisateur : Corrigez l'erreur dans le fichier de contrôle XML.

MDO_34605 Une erreur s'est produite lors de la définition de la connexion : *connection*

Explication: Une erreur s'est produite dans la définition de connexion.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le nom de nœud, l'ID utilisateur, le mot de passe et d'autres paramètres de connexion sont configurés correctement.

MDO_34607 Une erreur s'est produite lors de la construction de la carte *data_map* afin d'obtenir des métadonnées pour l'enregistrement '*metadata_object*' : *message*.

Explication: Une erreur s'est produite lors de la récupération des métadonnées de l'enregistrement indiqué. Par exemple, le nom du fichier de cahier ou le chemin est peut-être incorrect.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Recherchez les erreurs possibles dans le fichier de contrôle XML.

MDO-34608 La variable d'environnement *variable=value* n'est pas valide/est manquante.

Explication: La variable d'environnement est manquante ou contient une valeur non valide.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de l'utilisateur : Définissez ou corrigez la variable d'environnement.

MDO_34609	Fichier de contrôle '<i>file_name</i>' - fichier non trouvé.
Explication:	L'utilitaire createdatamaps n'a pas pu trouver le fichier de contrôle.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la commande en utilisant le nom de fichier et le chemin du fichier de contrôle corrects.
MDO_34610	Une erreur s'est produite lors de la création de la connexion : <i>connection</i>.
Explication:	Une erreur s'est produite dans la définition de connexion.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom de nœud, l'ID utilisateur, le mot de passe et d'autres paramètres de connexion sont configurés correctement.
MDO_34615	Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture dans '<i>data_map_file</i>', message <i>error_message</i>
Explication:	Une erreur d'E/S s'est produite lors de l'écriture dans le fichier de carte de données. Par exemple, le répertoire de la carte de données de sortie n'est peut-être pas valide.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom et le chemin du fichier de la carte de données sont correctement spécifiés.
MDO_34617	Une erreur s'est produite lors de la génération de la carte de données '<i>data_map</i>', message : <i>error_message</i>
Explication:	Une erreur s'est produite lors de génération de la carte de données.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le service clientèle international d'Informatica.
MDO_34618	La définition de cahier n'est pas indiquée dans le fichier de contrôle pour la carte de données <i>data_map_name</i>.
Explication:	Le fichier de contrôle ne n'indique pas de cahier.
Réponse de l'utilisateur :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier de contrôle pour veiller à ce qu'un cahier soit correctement spécifié.
MDO_34620	La page de code '<i>code_page</i>' n'est pas valide, carte <i>data_map_name</i>. ID numérique attendu de <i>pmlocale.ini</i>.
Explication:	Un ID de page de code non valide est spécifié dans le fichier de contrôle.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la page de code dans le fichier de contrôle.

MDO_34623	Une erreur s'est produite lors de la génération de la carte <i>data_map</i>.
Explication:	Une erreur s'est produite alors que l'utilitaire createdatamaps était en train de générer la carte de données spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les messages d'erreur d'accompagnement, puis corrigez les problèmes signalés.
MDO_34645	Impossible de lire les valeurs entières à partir du champ <i>field_name</i>.
Explication:	L'utilitaire createdatamaps n'a pas pu lire de valeur entière dans le champ spécifié d'un enregistrement de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MDO_34647	Nom de fichier de données non spécifié dans le fichier de contrôle de la carte de données <i>data_map</i>.
Explication:	Un nom de fichier de données n'a pas été spécifié dans le fichier de contrôle de la carte de données spécifiée. Le fichier de contrôle doit spécifier un nom de fichier de données valide permettant d'identifier les champs d'ID d'enregistrement.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un nom de fichier de données valide dans le fichier de contrôle.
MDO_34648	Impossible de créer le répertoire de cache '<i>cache_directory</i>'
Explication:	Le chemin de cache spécifié n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier de contrôle pour spécifier un chemin de cache valide et réexécutez l'utilitaire createdatamaps.
MDO_34649	Impossible de démarrer le service de cache. Erreur d'exception : <i>exception_error</i>.
Explication:	L'utilitaire createdatamaps n'est pas parvenu à charger la bibliothèque JCS.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MDO_34650	Impossible d'effacer le cache. Erreur d'exception : <i>exception_error</i>.
Explication:	Un échec s'est produit lorsque l'utilitaire createdatamaps a essayé d'effacer le cache de disque.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MDO_34651	Impossible de mettre en cache l'objet de propriétés du fichier. Erreur d'exception : <i>exception_error</i>.
Explication:	Un échec s'est produit lorsque l'utilitaire createdatamaps a essayé d'écrire l'objet de propriétés du fichier dans le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

MDO_34652	Impossible d'ajouter l'enregistrement <i>record</i> mis en cache. Erreur d'exception : <i>exception_error</i>.
Explication:	Un échec s'est produit lorsque l'utilitaire createdatamaps a essayé d'ajouter l'enregistrement au cache.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

Messages MMS

MMS_10109	L'agent MM n'a pas pu être démarré en raison du conflit du port <numéro du port>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu démarrer l'agent Metadata Manager qui fonctionne sur la machine et qui démarre Metadata Manager Service car le numéro de port est en cours d'utilisation. Metadata Manager Service n'a donc pas pu être démarré.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez un port disponible pour l'agent Metadata Manager dans l'outil Administrator et redémarrez le service.

Messages MPSVCCMN

MPSVCCMN_10002	Le Module Service de mapping [MappingService] n'a pas pu exécuter le mappage car le DTM correct est introuvable.
Explication:	État de service de mappage incohérent. Descripteur DTM introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez le service de mappage.

Messages MQ

MQ_29000	Impossible de se connecter au gestionnaire de file d'attente <gestionnaire de file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Le nom du gestionnaire de file d'attente est erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du gestionnaire de file d'attente.
Explication:	Vous n'avez peut-être pas l'autorisation nécessaire pour vous connecter au gestionnaire de file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les privilèges de connexion au gestionnaire de file d'attente.

MQ_29001	Impossible d'ouvrir la file d'attente <file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Le nom de la file d'attente est erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom de la file d'attente.
Explication:	Vous n'avez peut-être pas l'autorisation nécessaire pour vous connecter à la file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les privilèges de connexion à la file d'attente.
MQ_29002	Erreur lors de la fermeture de la file d'attente <file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer la file d'attente de messages en raison du code de motif indiqué dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29003	Erreur lors de la déconnexion du gestionnaire de file d'attente <gestionnaire de file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se déconnecter du gestionnaire de file d'attente en raison du code de motif indiqué dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29004	Erreur d'analyse du filtre : <message d'erreur d'analyse>.
Explication:	La condition de filtre du qualificateur de source MQ n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message d'erreur d'analyse.
MQ_29005	Erreur lors de l'obtention du message à partir de la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu obtenir un message à partir de la file d'attente en raison du code de motif indiqué dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29006	Données du message tronquées lors de la lecture depuis la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	La taille du message est trop grande pour que Integration Service puisse le lire.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29007	Aucun message sous le curseur lors de la tentative de suppression du message depuis la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Vous n'avez peut-être pas l'autorisation de supprimer le message de la file d'attente. Le message a été supprimé par un autre processus.

Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29008	Erreur lors du placement du message sur la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>, motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu placer un message sur la file d'attente en raison du code de motif indiqué dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29009	Valeur RowsPerMessage non valide pour la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> (<lignes par message> > 0).
Explication:	Le paramètre Lignes par message des propriétés de session est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez une valeur supérieure à 0 pour le paramètre Lignes par message dans les propriétés de session.
MQ_29010	Erreur lors de l'ouverture du cache <fichier cache> pour lecture : <erreur système d'exploitation>.
Explication:	Vous n'avez peut-être pas l'autorisation de lire à partir du fichier cache. La variable \$PMCacheDir est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur système d'exploitation indiquée dans le message.
MQ_29011	Erreur lors de l'ouverture du cache <fichier cache> pour écriture : <erreur système d'exploitation>.
Explication:	Vous n'avez peut-être pas l'autorisation d'écrire sur le fichier cache. Le disque dur est plein. La variable \$PMCacheDir est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur système d'exploitation indiquée dans le message. Consultez le répertoire \$PMCacheDir.
MQ_29012	Erreur lors de la tentative de chargement du pilote MQ.
Explication:	PowerCenter n'a pas pu charger la bibliothèque partagée du pilote MQ car le fichier est inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin de recherche de la bibliothèque partagée du pilote MQ. En fonction de la plateforme, recherchez le fichier de pilote à l'emplacement approprié : <ul style="list-style-type: none"> • Windows - pmmqdrvc.dll • Solaris - libpmmqdrvc.so • Linux - libpmmqdrvc.so • AIX - libpmmqdrvc.a • HP - libpmmqdrvc.sl
Explication:	PowerCenter n'a pas pu charger la bibliothèque partagée du pilote MQ car les autorisations sont insuffisantes.

Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les autorisations pour le fichier de pilote MQ sont correctes.
MQ_29013	Opération d'effacement inactive pour cette cible. La connexion de la file d'attente est <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>.
Explication:	La cible WebSphere MQ a reçu une ligne dont l'indicateur de suppression est défini sur TRUE. Cependant, Integration Service n'a pas d'autorisation de suppression pour la file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Activez l'autorisation de suppression pour Integration Service sur la file d'attente cible.
MQ_29014	Champ MsgId non défini. La connexion de la file d'attente est <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>.
Explication:	Il est possible qu'aucun port ne soit projeté vers la colonne MsgId de la cible dynamique WebSphere MQ. Integration Service ne peut pas supprimer les messages de la file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Projetez un port vers la colonne MsgId de la cible dynamique WebSphere MQ.
MQ_29100	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : caractère inconnu « <caractère> » dans le filtre.
Explication:	Une condition de filtre présente une erreur générale d'analyse.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de l'expression.
MQ_29101	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : opérateur non valide.
Explication:	Une condition de filtre présente une erreur générale d'analyse.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de l'expression.
MQ_29102	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : identifiant inconnu <identifiant>.
Explication:	Une condition de filtre présente une erreur générale d'analyse.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de l'expression.
MQ_29103	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : littéral chaîne interrompu de façon incorrecte.
Explication:	Une condition de filtre présente une erreur générale d'analyse.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de l'expression.
MQ_29104	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : erreur de syntaxe.
Explication:	Une condition de filtre présente une erreur générale d'analyse.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de l'expression.
MQ_29105	Expression filtre n'a pas de type de retour booléen.
Explication:	La condition de filtre ne renvoie pas une valeur booléenne TRUE/FALSE.

Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de filtre pour qu'elle renvoie une valeur booléenne TRUE/FALSE.
MQ_29106	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : l'opérande gauche doit être booléenne.
Explication:	La condition de filtre ne contient pas d'opérande booléenne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le côté gauche de l'opérateur logique dans la condition de filtre.
MQ_29107	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : l'opérande droite doit être booléenne.
Explication:	La condition de filtre ne contient pas d'opérande booléenne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le côté droit de l'opérateur logique dans la condition de filtre.
MQ_29108	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : types incompatibles pour l'opérateur relationnel.
Explication:	Les opérateurs logiques [=, <>, >=, <=, >, <] des sous-expressions gauches et droites ont des types de données incompatibles.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de filtre ayant des types de données incompatibles pour les opérateurs relationnels dans les sous-expressions gauche et droite.
MQ_29109	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : arguments insuffisants. <nom de la fonction> () devrait comporter un ou des arguments.
Explication:	La fonction de la condition de filtre ne comporte pas assez d'arguments.
Réponse de l'utilisateur :	Appliquez des arguments à la fonction de la condition de filtre.
MQ_29110	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : arguments trop nombreux. <nom de la fonction> () devrait comporter un ou des arguments.
Explication:	Une fonction comporte trop d'arguments.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez moins d'arguments dans une fonction.
MQ_29111	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : type incorrect dans <nom de la fonction>. L'argument devrait être CHAR/BYTE.
Explication:	La fonction attend un argument de type MQCHAR ou MQBYTE.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que l'argument est de type MQCHAR ou MQBYTE dans l'expression du filtre.
MQ_29112	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : type incorrect dans <nom de la fonction> (). L'argument devrait être BOOLEAN.
Explication:	La fonction attend un argument de type booléen.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que l'argument est de type booléen dans la condition de filtre.
MQ_29113	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : type incorrect dans <nom de la fonction> (). L'argument devrait être LONG.
Explication:	La fonction attend un argument de type MQLONG.

Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que l'argument est de type MQLONG dans la condition de filtre.
MQ_29114	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : littéral chaîne interrompu de façon incorrecte.
Explication:	Les littéraux chaîne doivent être indiqués entre des guillemets doubles.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des guillemets doubles pour entourer les littéraux chaîne dans la condition de filtre.
MQ_29115	Ligne <ligne>, colonne <colonne> : Format de date incorrect dans <nom de la fonction> (), l'argument <numéro de l'argument> devrait être <format de date correct>.
Explication:	L'argument de la fonction ne comporte pas le bon format de date.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le <format de date correct> pour l'argument dans la condition de filtre.
MQ_29200	Échec d'extraction des métadonnées de la colonne projetée.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MQ_29201	Impossible de récupérer le filtre source.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MQ_29202	Impossible de récupérer le nom du fichier cache.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MQ_29203	Erreur lors de l'ouverture de la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> en raison de <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir la file d'attente en raison du code de motif indiqué dans le message. Il se peut que vous ayez sélectionné l'installation du pilote du serveur WebSphere MQ pendant l'installation. Cependant, le serveur WebSphere MQ n'est pas installé sur la machine hébergeant Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Réinstallez le pilote du serveur WebSphere MQ. Assurez-vous de sélectionner le pilote du serveur WebSphere MQ pendant l'installation. Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29204	Erreur lors de l'obtention du message à partir de la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> en raison de <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu extraire le message de la file d'attente en raison de l'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message d'erreur.

MQ_29207	Erreur lors de la fermeture de la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer la file d'attente en raison de l'erreur indiquée dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message d'erreur.
MQ_29208	Erreur lors du placement du message sur la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu placer le message sur la file d'attente en raison de l'erreur indiquée dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message d'erreur.
MQ_29210	Erreur lors de la tentative d'obtention des informations de connexion MQ.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MQ_29211	Avertissement : certaines données du message ont été tronquées lors de la lecture depuis la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>.
Explication:	Il s'agit uniquement d'un avertissement. Le lecteur MQ a tronqué une ou plusieurs colonnes MESSAGE_DATA car la taille du message était supérieure à la taille maximale pour le port MESSAGE_DATA dans le qualificateur de source MQ.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez toutefois augmenter la taille de la colonne MESSAGE_DATA dans le qualificateur de source MQ.
MQ_29212	Avertissement : le message avec une longueur totale de <longueur> a été tronqué à <longueur>.
Explication:	Il s'agit uniquement d'un avertissement. Il s'agit d'un avertissement plus détaillé apparaissant lorsque le traçage est paramétré sur « VERBOSE RUN ». Le numéro de message est indiqué comme MSGNO.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez toutefois augmenter la taille de la colonne MESSAGE_DATA dans le qualificateur de source MQ.
MQ_29213	Aucun filtre n'est spécifié pour la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente>.
Explication:	Ceci est un message d'information. Il indique qu'aucun filtre n'est défini pour la lecture des messages dans la file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Vous pouvez entrer une condition de filtre dans le qualificateur de source MQ ou dans les propriétés de session.
MQ_29214	Échec d'initialisation du pilote MQ <message d'erreur>.
Explication:	Une erreur s'est produite pendant l'initialisation du pilote MQ.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

MQ_29218	Condition de filtre pour MQSeries : StartTime doit être antérieur à EndTime.
Explication:	Ceci est un message d'information. La valeur de StartTime dans la condition de filtre est égale ou supérieure à la valeur entrée pour EndTime.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur StartTime est inférieure à la valeur EndTime.
MQ_29221	Message partiel écrit sur la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> en raison de la validation.
Explication:	Ceci est un message d'information. Integration Service n'a pas validé toutes les lignes d'un message vers la cible. Cela peut se produire lorsque Integration Service atteint la fin d'un intervalle de validation ou d'un intervalle FlushLatency court. Il valide les lignes restantes au cours de l'intervalle de validation suivant.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
MQ_29222	Erreur lors de la validation à partir du gestionnaire de file d'attente <gestionnaire de file d'attente> : motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider les messages sur la cible. Le système WebSphere MQ peut ne pas contenir assez d'espace de journal.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le système WebSphere MQ contient assez d'espace de journal. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
MQ_29223	Erreur lors de la sauvegarde à partir du gestionnaire de file d'attente <gestionnaire de file d'attente> : motif <motif>, <message de motif>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu effectuer un retour en arrière avec les messages depuis la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
MQ_29224	Le périphérique n'a pas pu effectuer la validation : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider les messages sur la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
MQ_29225	Le périphérique n'a pas pu effectuer un retour en arrière : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu effectuer un retour en arrière avec les messages depuis la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
MQ_29226	Échec de connexion de l'appareil au gestionnaire de file d'attente : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au gestionnaire de file d'attente. La session n'a pas pu s'initialiser.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

MQ_29231	Les cibles transactionnelles MQ avec le même nom de gestionnaire de file d'attente ne peuvent pas être dans différents TCU.
Explication:	Les cibles WebSphere MQ ont la même connexion de file d'attente, mais appartiennent à différentes unités de contrôle de transaction. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que toutes les cibles WebSphere MQ ayant la même connexion de file d'attente appartiennent à la même unité de contrôle de transaction.
MQ_29234	Échec d'écriture sur le cache de récupération.
Explication:	Le dossier du cache de récupération n'est pas disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le dossier du cache de récupération existe et a une autorisation d'écriture.
Explication:	La cible peut disposer d'un espace disque insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la cible dispose de suffisamment d'espace disque disponible.
MQ_29237	Échec lors de la lecture des messages depuis la file d'attente en mode destructif.
Explication:	Il se peut que l'installation WebSphere MQ ne permette pas la suppression de messages depuis la file d'attente.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code de motif dans la documentation WebSphere MQ pour connaître les instructions de correction de l'erreur.
MQ_29238	Dossier de cache de récupération spécifié non valide.
Explication:	Le dossier de cache de récupération spécifié n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un dossier de cache de récupération valide dans les paramètres des propriétés, sous l'onglet Mappage (nœud Sources) des propriétés de session.
MQ_29239	La partition du lecteur <nom de la partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle à la purge en temps réel : <message d'erreur supplémentaire>.
Explication:	Il est possible que l'espace disque disponible soit insuffisant lorsque Integration Service valide les messages sur la cible après l'expiration de la période de latence de purge en temps réel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la cible dispose de suffisamment d'espace disque disponible.
MQ_29240	Le dossier de cache spécifié pour la partition du lecteur <numéro de partition> n'est pas valide.
Explication:	Le système d'exploitation ne trouve pas le dossier du cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le dossier du cache de récupération indiqué dans les propriétés de session existe.
MQ_29241	La partition du lecteur <nom de la partition> n'a pas pu enregistrer la récupération.
Explication:	Le système d'exploitation est peut-être à court de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire.

MQ_29242	Échec d'initialisation du descripteur client.
Explication:	Le nom du dossier du cache de récupération peut être incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du dossier du cache de récupération indiqué dans les propriétés de session. Contactez l'administrateur système.
MQ_29243	La partition de lecture n'a pas pu lire le message en cache.
Explication:	Le fichier cache de récupération peut avoir été supprimé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier et le répertoire de cache existent. Indiquez le chemin d'accès correct au répertoire du fichier cache dans les paramètres de propriétés, sous l'onglet Mappage (nœud Sources) des propriétés de session.
MQ_29244	La partition du lecteur <nom de la partition> n'a pas pu effectuer la purge GMD : <message d'erreur supplémentaire>.
Explication:	Le dossier du cache de récupération peut avoir une mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le dossier du cache de récupération dispose de suffisamment de mémoire pour les grands fichiers.
Explication:	Le dossier du cache de récupération peut ne pas avoir d'autorisation d'écriture.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le dossier du cache de récupération a une autorisation d'écriture.
MQ_29245	Vous ne pouvez pas spécifier à la fois Lecture destructive et RemoveMsg(TRUE).
Explication:	Vous avez sélectionné l'option Lecture destructive et spécifié la fonction RemoveMsg(TRUE) comme condition de filtre.
Réponse de l'utilisateur :	Vous devez paramétrer la fonction RemoveMsg(TRUE) sur RemoveMsg(FALSE) dans la condition de filtre, ou supprimer la fonction de la condition de filtre.
MQ_29246	Le mappage contient un qualificateur de source associé.
Explication:	Vous spécifiez l'option Lecture destructive dans un mappage avec un qualificateur de source associé.
Réponse de l'utilisateur :	Integration Service ignore l'option Lecture destructive si le mappage contient un qualificateur de source associé. Pour supprimer les messages de la file d'attente source pour les mappages contenant un qualificateur de source associé, utilisez la fonction RemoveMsg(TRUE).
MQ_29248	Le gestionnaire de file d'attente MQ <gestionnaire de file d'attente> a rencontré un échec de connexion.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au gestionnaire de file d'attente MQ. Le réseau ou le serveur MQ est peut être hors service. Integration Service essaiera de connecter la file d'attente MQ durant la période de nouvelle tentative de connexion. S'il ne se connecte pas à la file d'attente MQ durant la période de nouvelle tentative de connexion, la session échouera.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le gestionnaire de file d'attente est en cours d'exécution. Sinon, vérifiez que le réseau est actif.

MQ_29250	Période de nouvelle tentative de connexion expirée. Integration Service n'a pas pu se connecter au gestionnaire de file d'attente MQ <gestionnaire de file d'attente>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au gestionnaire de file d'attente MQ pendant la période de nouvelle tentative de connexion. Le réseau ou le serveur MQ est peut être hors service. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le gestionnaire de file d'attente est en cours d'exécution. Sinon, vérifiez que le réseau est actif. Redémarrez la session.
MQ_29251	La résilience est désactivée, car la Lecture destructive et la récupération ne sont pas configurées.
Explication:	Integration Service n'a pas pu effectuer plusieurs tentatives de connexion au gestionnaire de file d'attente MQ, car la Lecture destructive et la récupération ne sont pas configurées pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, configurez la Lecture destructive et la récupération.
MQ_29255	Integration Service a tronqué les données du message durant la lecture depuis la file d'attente <file d'attente>:<gestionnaire de file d'attente> en mode lecture destructive.
Explication:	Integration Service a lu un message WebSphere MQ qui dépassait la précision de la colonne MESSAGE_DATA dans la définition source MQSeries. Il a donc tronqué les données. La session étant exécutée en mode Lecture destructive, elle a échoué et Integration Service n'a pas supprimé le message de la file d'attente source.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la précision de la colonne MESSAGE_DATA dans la définition source MQSeries.
MQ_29265	Les données du référentiel pour la source <nom de la source> sont corrompues.
Explication:	L'objet de connexion pour l'instance source spécifiée contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez l'objet de connexion pour l'instance source. Créez un objet de connexion et affectez-le à l'instance source.
MQ_29270	Integration Service n'a pas pu créer de paramètres régionaux pour l'identifiant de la page de code : <page de code>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer un objet convertisseur I18N.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
MQ_29280	Integration Service a fait échouer une session WebSphere MQ en temps réel activée pour la récupération, et contenant plusieurs partitions.
Explication:	Une session WebSphere MQ en temps réel contenant plusieurs partitions ne peut être activée pour la récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les partitions ou désactivez la récupération de la session.

Messages MSRDrr

MSRDrr_1007	Impossible de trouver la clé de licence PowerExchange pour le serveur de messagerie.
Explication:	La clé de licence ne contient pas de licence PowerExchange pour le serveur de messagerie ou la licence a expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica pour obtenir une nouvelle licence PowerExchange pour le serveur de messagerie.
MSRDrr_1008	Impossible de trouver la clé de licence pour le serveur de messagerie PowerExchange pour l'option temps réel.
Explication:	Vous exécutez la session en mode temps réel. La clé de licence ne contient pas la clé de licence pour serveur de messagerie PowerExchange pour l'option temps réel ou la licence a expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica pour obtenir une licence pour l'option temps réel.
MSRDrr_1016	Échec de la connexion au serveur <nom_serveur>. Raison : <raison>.
Explication:	La session échoue, car le serveur de messagerie cible ne prend pas en charge le protocole.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur de messagerie cible prend en charge le protocole spécifié dans les attributs de connexion de l'application. -ou- Explication: La session a échoué, car le serveur de messagerie cible requiert une connexion sécurisée. Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que vous vous connectez au serveur de messagerie cible sur un protocole sécurisé comme IMAPS ou POP3S. -ou- Explication: La session a échoué en raison d'une erreur réseau. Réponse de l'utilisateur : Contactez votre administrateur système.
MSRDrr_1019	Échec de la connexion au serveur <nom_serveur>. Raison : Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. <raison>.
Explication:	La session a échoué, car un nom d'utilisateur ou mot de passe erroné a été spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés sont corrects.
MSRDrr_1020	Échec de la connexion au serveur <nom_serveur>. Raison : Nom d'hôte de serveur inconnu.
Explication:	La session a échoué, car l'adresse IP ou le nom de serveur de messagerie n'est pas correct.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom de serveur de messagerie et l'adresse IP sont valides. Vérifiez aussi que le serveur de messagerie est en cours d'exécution.

MSRdr_1021	Échec de la connexion au serveur <nom_serveur>. Raison : Aucun certificat approuvé n'a été trouvé dans l'entrepôt de clés cacerts. <raison>.
Explication:	La session a échoué, car vous vous connectez au serveur de messagerie avec un protocole sécurisé comme IMAPS ou POP3S. Aucun certificat approuvé valide pour le serveur de messagerie n'est trouvable dans l'entrepôt de clés cacerts sur la machine hébergeant le service d'intégration PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Vérifiez qu'un certificat approuvé valide pour ce serveur de messagerie est présent dans l'entrepôt de clés cacerts. L'entrepôt de clés cacerts se trouve dans le répertoire suivant : <Répertoire d'installation PowerCenter>\java\jre\lib\security</p> <p>Par exemple, utilisez la syntaxe suivante pour ajouter le certificat certificate.cer à l'entrepôt de clés cacerts :</p> <pre><Répertoire d'installation PowerCenter>\java\bin\keytool -import -alias <alias de certificat> -file certificate.cer -keystore <Répertoire d'installation PowerCenter>\java\jre\lib\security\cacerts -v</pre> <p>Remarque: Pour plus d'informations sur l'approbation de certificats, contactez votre administrateur système.</p> <p>Spécifiez le nom de fichier de certificat approuvé dans les attributs de connexion de l'application.</p>
MSRdr_1050	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas se connecter au serveur Microsoft Exchange <nomserveur>. Raison : <raison>.
Explication:	<p>PowerExchange pour le serveur de messagerie utilise le protocole d'interface de programmation d'applications d'échange de messagerie (MAPI) pour se connecter au serveur Microsoft Exchange et au moins une des déclarations suivantes est vraie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisateur de la boîte de messagerie n'a pas l'autorisation de se connecter en tant que service. • Le service d'intégration PowerCenter est exécuté sur le compte d'un utilisateur qui n'a pas l'autorisation d'agir en tant que partie du système d'exploitation sur la machine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur de la boîte de messagerie a l'autorisation de se connecter en tant que service sur la machine du service d'intégration PowerCenter et que la machine du service d'intégration PowerCenter est exécutée sur le compte d'un utilisateur qui a l'autorisation d'agir en tant que partie du système d'exploitation.
MSRdr_1080	Impossible de se connecter au fichier PST Outlook <nom de fichier PST>. Raison : Erreur de configuration du service de messagerie. Mot de passe non valide pour le fichier PST.
Explication:	La session a échoué, car le fichier PST Outlook est protégé par mot de passe et vous pourriez ne pas avoir indiqué un mot de passe correct.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez indiqué un mot de passe correct pour le fichier PST Outlook.

CHAPITRE 14

Codes de message N

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages NODE, 267](#)
- [Messages NTSERV, 267](#)
- [Messages NZRDR, 275](#)
- [Messages NZWRT, 276](#)

Messages NODE

NODE_10014	Ressource <type de ressource> <nom de ressource> introuvable dans la configuration de nœud.
Explication:	La commande EnableNodeResource ou DisableNodeResource a été utilisée pour activer ou désactiver une ressource sur un nœud. <i>infacmd</i> n'a pas pu trouver une ressource portant le nom et le type indiqués sur le nœud.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none">• La ressource indiquée existe sur le nœud.• La ressource est du type indiqué.• Le nom de la ressource a été correctement saisi.

Messages NTSERV

NTSERV_10000	Impossible de fermer le gestionnaire du thread principal du service.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10001	Impossible de suspendre le thread principal du service.
Explication:	Erreur interne. Vous avez essayé de mettre Integration Service sous Windows en pause.

Réponse de l'utilisateur :	Retenez l'opération. En cas d'échec, contactez l'administrateur système.
NTSERV_10003	Impossible de reprendre le thread principal du service.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous avez essayé de reprendre Integration Service sous Windows.
Réponse de l'utilisateur :	Retenez l'opération. En cas d'échec, contactez l'administrateur système.
NTSERV_10005	Impossible de définir le statut de service.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur précédent et contactez l'administrateur système.
NTSERV_10007	Impossible de dupliquer la gestion du thread principal du service.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10009	Impossible de démarrer le répartiteur de contrôle de service.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10011	Impossible d'enregistrer la procédure de gestionnaire de service.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10013	Impossible d'ouvrir le gestionnaire de contrôle de service. Accès refusé.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous avez essayé de configurer ou de démarrer un service mais n'avez pas les bonnes autorisations.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour configurer ou démarrer un service.
NTSERV_10024	Impossible de purger la clé de registre.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10025	Impossible de fermer la clé de registre.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10026 Impossible d'initialiser le descripteur de sécurité.

Explication: Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10027 Impossible de paramétrer le DACL du descripteur de sécurité.

Explication: Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10028 Impossible de créer la clé de registre.

Explication: Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10029 Impossible de définir la valeur de registre.

Explication: Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10031 Impossible d'effacer la clé de registre.

Explication: Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10032 Impossible d'allouer de la mémoire.

Explication: Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système.

NTSERV_10033 Impossible d'ouvrir la clé de registre.

Explication: Integration Service n'a pas pu lire une valeur à partir du registre. Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges pour accéder à cette partie du registre.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges pour accéder au registre. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10042 Impossible de créer le mutex.

Explication: Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10043	Impossible de fermer le mutex.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10044	Impossible de créer le thread.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10045	Échec d'attente du thread de service principal.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10046	Échec d'attente du statut du mutex.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10047	Impossible de créer le thread pour arrêter le service.
Explication:	Erreur système d'exploitation. Vous êtes peut-être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10065	Impossible d'obtenir le nom de l'ordinateur local.
Explication:	Erreur système d'exploitation. La machine hébergeant Integration Service peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système, ou libérez des ressources système.
NTSERV_10066	Impossible d'obtenir les informations de l'utilisateur.
Explication:	Erreur système d'exploitation. La machine hébergeant Integration Service peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système, ou libérez des ressources système.
NTSERV_10067	Impossible d'ajouter un utilisateur PowerMart.
Explication:	Erreur système d'exploitation. La machine hébergeant Integration Service peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système, ou libérez des ressources système.

NTSERV_10068	Impossible de rechercher le nom du compte.
Explication:	Erreur système d'exploitation. La machine hébergeant Integration Service peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système, ou libérez des ressources système.
NTSERV_10069	Impossible d'administrer la politique des droits d'utilisateur.
Explication:	Erreur système d'exploitation. La machine hébergeant Integration Service peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système, ou libérez des ressources système.
NTSERV_10070	Impossible d'accorder un droit d'utilisateur.
Explication:	Erreur système d'exploitation. La machine hébergeant Integration Service peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système, ou libérez des ressources système.
NTSERV_10071	Impossible de convertir la séquence multi-octets en caractère large.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10072	Impossible de convertir le caractère large en séquence multi-octets.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10073	Impossible de supprimer un utilisateur PowerMart.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10080	Impossible de lire le fichier de configuration.
Explication:	Integration Service n'a pas pu localiser ou lire un fichier de configuration.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10081	Impossible d'obtenir la valeur de registre.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10085	Clé non spécifiée.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10086	Type de valeur de registre non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10087	Impossible d'énumérer les sous-clés de registre.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10088	Ligne inattendue dans le fichier de configuration.
Explication:	Un fichier d'installation contient une ligne non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10089	Usage incorrect. Consultez votre documentation pour obtenir le bon usage.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10091	Échec d'installation.
Explication:	L'installation d'Informatica a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes dans le fichier .mif du répertoire Windows.
NTSERV_10092	Échec de mise à jour.
Explication:	L'installation d'Informatica a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes dans le fichier .mif du répertoire Windows.
NTSERV_10093	Échec de désinstallation.
Explication:	Windows n'a pas pu installer Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10096	Impossible d'obtenir la clé de registre.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10097	Impossible d'initialiser la DLL de la ressource du message.
Explication:	Le fichier pmmsg.dll est manquant ou la clé du registre pointe vers un emplacement incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10098	Spécification de lecteur non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10099	Impossible de charger la configuration depuis le registre.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10100	Échec d'attente de l'interruption du processus enfant.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10101	Bloc de contrôle du processus introuvable.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10102	Impossible de créer le thread pour attendre l'évènement d'interruption de l'enfant.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10103	Impossible de créer le thread pour attendre l'évènement d'interruption.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10105	Impossible de créer le processus.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10106	Impossible de reprendre le thread.
Explication:	Erreur système d'exploitation.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
NTSERV_10129	Aucune configuration de journal d'événements spécifiée.
Explication:	Un fichier de configuration ne contient pas une configuration de journal d'événements valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10132	Version de logiciel non valide pour les enregistrements de registre.
Explication:	Erreur dans les services de registre Informatica.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10133	Hôte inconnu dans le paramètre Adresse TCP/IP de l'hôte.
Explication:	L'adresse TCP/IP de l'hôte est introuvable dans la configuration de Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une adresse TCP/IP de l'hôte valide dans la configuration de Integration Service.
NTSERV_10139	Erreur inconnue lors de la conversion au type de données COM.
Explication:	Vous avez tenté de convertir des données et la conversion a échoué. Cela peut être dû à un dépassement de capacité.
Réponse de l'utilisateur :	Déterminez les données à l'origine de l'erreur, puis corrigez-les.
NTSERV_10141	Erreur lors de l'invocation de la procédure externe COM.
Explication:	Vous avez spécifié un objet COM non valide ou inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'objet COM est correctement orthographié et qu'il n'est pas corrompu ou non valide.
NTSERV_10143	Erreur lors de la recherche du nom d'hôte.
Explication:	L'hôte indiqué dans le champ Adresse TCP/IP de l'hôte est incorrect dans la configuration de Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une adresse TCP/IP de l'hôte valide dans l'outil Administrator.
NTSERV_10144	Racine de clé non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NTSERV_10145	Impossible de révoquer un droit d'utilisateur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

NTSERV_10146	Fichier joint <nom du fichier> introuvable.
Explication:	Vous avez configuré une session pour qu'elle envoie un e-mail post-session avec un fichier joint. Integration Service sous Windows n'a pas pu localiser le fichier joint indiqué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire et le nom du fichier joint sont correctement entrés dans les propriétés de session. Vérifiez que le fichier existe dans le répertoire indiqué.
NTSERV_10147	Les permissions n'autorisent pas l'accès en lecture au fichier joint <nom du fichier>.
Explication:	Vous avez configuré une session pour qu'elle envoie un e-mail post-session avec un fichier joint. Integration Service sous Windows n'a pas pu accéder au fichier indiqué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez les privilèges pour lire le fichier.
NTSERV_10148	Le fichier joint <nom du fichier> n'est pas un fichier normal.
Explication:	Vous avez configuré une session pour qu'elle envoie un e-mail post-session avec un fichier joint. Le fichier joint que vous avez indiqué n'est pas un fichier Windows normal. Il peut s'agir du nom d'un répertoire, d'un service ou d'un périphérique.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un fichier joint normal dans la session pour l'e-mail post-session.
NTSERV_10246	ERREUR lors de l'ajout du fichier en pièce jointe.
Explication:	Vous avez configuré une session pour qu'elle envoie un e-mail post-session avec un fichier joint.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.

Messages NZRDR

NZRDR_10015	Échec de génération/analyse de la requête.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NZRDR_10017	Échec d'exécution de la requête.
Explication:	Erreur de base de données interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message ODBC dans le journal de session. Contactez le support client international Informatica.
NZRDR_10109	Échec de lecture des données.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

NZRDR_10013	Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur de performance Netezza.
Explication:	Les informations de connexion sont incorrectes.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et vérifiez que l'entrée DSN est valide.
NZRDR_10027	Échec de création du paramètre régional.
Explication:	Page de code non valide définie pour l'objet de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez la page de code dans l'objet de connexion compatible avec le serveur de performance Netezza.
NZRDR_10028	Échec de création du canal.
Explication:	Integration Service ne peut allouer suffisamment de mémoire pour créer un canal.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les ressources système pour de l'espace disponible dans le processeur (CPU).
Explication:	L'utilisateur n'a pas les privilèges nécessaires pour créer le canal.
Réponse de l'utilisateur :	Obtenez les privilèges d'accès en lecture et écriture pour les fichiers et les dossiers où le connecteur est installé.
NZRDR_10030	Échec de création du thread.
Explication:	Integration Service ne peut allouer suffisamment de mémoire pour créer le thread.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les ressources système pour de l'espace disponible dans le CPU.
NZRDR_10034	Échec d'ouverture du canal.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NZRDR_10036	Échec de création du processus enfant.
Explication:	Le nombre total de processus en cours d'exécution dépasse la limite du système.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications en cours d'exécution non requises sur le nœud et réessayez.
Explication:	Integration Service ne peut allouer suffisamment de mémoire pour créer le processus enfant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les ressources système pour de l'espace disponible dans le CPU.

Messages NZWRT

NZWRT_20029	Échec de création du canal.
Explication:	Integration Service ne peut allouer suffisamment de mémoire pour créer le canal.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les ressources système pour de l'espace disponible dans le CPU.
Explication:	Vous n'avez pas les privilèges nécessaires pour créer le canal.
Réponse de l'utilisateur :	Obtenez les privilèges d'accès en lecture et écriture pour les fichiers et les dossiers où le connecteur est installé.
NZVRT_20034	Impossible d'ouvrir le canal.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
NZVRT_20042	La relation <nom de la table> n'existe pas dans le serveur de performance Netezza ou aucune colonne n'a été trouvée dans la table.
Explication:	La cible n'existe pas ou ne contient aucune colonne.
Réponse de l'utilisateur :	Créez une table cible Netezza valide dans le serveur de performance Netezza.
NZVRT_20057	Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur de performance Netezza.
Explication:	Les informations de connexion sont incorrectes.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et vérifiez que l'entrée DSN est valide.
NZVRT_20072	Aucune colonne liée pour la mise à jour.
Explication:	La session est peut-être configurée pour réaliser une opération de mise à jour, mais les colonnes de clé non principales ne sont pas liées.
Réponse de l'utilisateur :	Liez les clés non principales à l'instance cible du mappage.
NZVRT_20073	La contrainte de clé principale est manquante pour la cible.
Explication:	La cible peut ne pas comprendre de clé principale.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une clé principale pour l'instance cible dans le mappage.
NZVRT_20075	Aucune donnée disponible : échec de l'écriture dans le canal.
Explication:	La source n'a pas pu transmettre les données à la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la source est correcte et contient les données.
NZVRT_20076	Échec de création du thread.
Explication:	Integration Service ne peut allouer suffisamment de mémoire pour créer un thread.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les ressources système pour de l'espace disponible dans le CPU.
NZVRT_20126	Caractère d'échappement manquant.
Explication:	Aucune valeur de caractère d'échappement n'est spécifiée dans les propriétés de session.

Réponse de
l'utilisateur :

Indiquez une valeur de caractère d'échappement dans les propriétés de session.

CHAPITRE 15

Codes de message 0

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages OBJM, 279](#)
- [Messages ODL, 280](#)
- [Messages OPT, 284](#)

Messages OBJM

OBJM_54505	L'objet pour lequel les informations rbrowser ont été demandées n'existe pas.
Explication:	Le processus Agent de référentiel n'a pas pu récupérer les propriétés de l'objet depuis le référentiel car l'objet n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	L'objet peut avoir été supprimé. Actualisez la fenêtre du navigateur. Contrôlez les autres messages d'erreur dans le journal de Repository Service.
OBJM_54509	Extraction de rbrowser : impossible d'obtenir les informations sur l'enfant. Le childType peut être non valide. (childType = <type>).
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OBJM_54510	Erreur interne : échec de déverrouillage d'un nœud d'une arborescence résumé.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OBJM_54513	Interne : absence du verrou parent correct pour accéder au nœud d'arborescence résumé.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OBJM_54515	Ordre de verrouillage des arborescences résumé incorrect.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OBJM_54538	Impossible de se connecter au référentiel <nom du référentiel> sur la base de données <nom de la base de données>.
Explication:	Le processus Agent du référentiel n'a pas pu se connecter au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données du référentiel est en cours d'exécution. Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
OBJM_54543	Erreur de la base de données : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session. Contactez également l'administrateur de la base de données.
OBJM_54544	Erreur du Repository Service interne : numéro d'erreur <numéro d'erreur>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OBJM_54545	Demande d'extraction reçue avec identifiant de nœud rbrowser non valide <ID>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

Messages ODL

ODL_26001	Syntaxe de jointure externe Informatica introuvable.
Explication:	Vous avez saisi des accolades ({ }) dans un remplacement de jointure ou d'extraction de qualificateur de source sans utiliser la syntaxe de jointure Informatica entre les accolades.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les accolades et utilisez la syntaxe de jointure propre aux bases de données, ou utilisez la syntaxe de jointure Informatica entre les accolades.
ODL_26002	Erreur de syntaxe externe Informatica.
Explication:	Integration Service a trouvé une erreur dans la syntaxe de jointure externe dans la transformation de qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur avant de réexécuter la session. Consultez les messages connexes du journal de session.
ODL_26003	Aucun mot-clé OUTER trouvé après le mot-clé LEFT.
Explication:	Vous avez omis le mot-clé OUTER de la syntaxe de jointure pour une jointure externe gauche.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source. Pour créer une jointure externe gauche, utilisez les mots-clés LEFT OUTER JOIN.

ODL_26004	Aucun mot-clé JOIN trouvé après le mot-clé OUTER.
Explication:	Vous avez omis le mot-clé JOIN de la syntaxe pour une jointure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source.
ODL_26005	Aucun mot-clé OUTER trouvé après le mot-clé RIGHT.
Explication:	Vous avez omis le mot-clé OUTER de la syntaxe de jointure pour une jointure externe droite.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source. Pour créer une jointure externe droite, utilisez les mots-clés RIGHT OUTER JOIN.
ODL_26006	Aucun mot-clé JOIN trouvé après le mot-clé INNER.
Explication:	Vous avez omis le mot-clé JOIN de la syntaxe pour une jointure interne.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source. Pour créer une jointure interne, utilisez les mots-clés INNER JOIN.
ODL_26007	Aucun mot-clé LEFT ou RIGHT trouvé avant le mot-clé OUTER.
Explication:	Vous avez omis le mot-clé LEFT ou RIGHT de la syntaxe de jointure pour une jointure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source. Pour créer une jointure externe gauche, utilisez les mots-clés LEFT OUTER JOIN. Pour créer une jointure externe droite, utilisez les mots-clés RIGHT OUTER JOIN.
ODL_26008	Plusieurs RIGHT OUTER JOIN ne sont pas prises en charge.
Explication:	Vous avez combiné deux jointures externes droites dans la même syntaxe de jointure. N'utilisez qu'une jointure externe droite dans un même qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source. Remplacez les jointures externes droites par des jointures externes gauche si nécessaire. Vous pouvez utiliser plusieurs jointures externes gauche dans un même qualificateur de source.
ODL_26009	Aucune virgule (,) trouvée entre les noms des tables.
Explication:	Vous avez oublié une virgule entre les noms des tables dans la clause FROM de la syntaxe de jointure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la syntaxe de jointure dans le qualificateur de source. Placez une virgule entre les noms des tables de la clause FROM.
ODL_26012	Erreur interne dans la fonction <nom de la fonction>. État de la base de données incorrect.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
ODL_26023	Erreur d'interblocage rencontrée.
Explication:	La base de données a rencontré un interblocage.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.

ODL_26025	Erreur lors de l'obtention de l'ordre de tri depuis la base de données.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
ODL_26026	Le pilote ne prend pas en charge le type de données.
Explication:	Vous avez sélectionné un type de données non pris en charge pour la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un type de données pris en charge par la base de données.
ODL_26028	Fichier <nom du fichier> manquant ou corrompu.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
ODL_26035	Échec d'appel ODBC vers SQLError.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
ODL_26036	Échec d'appel ODBC <appel ODBC>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
ODL_26045	Erreur lors de l'allocation du gestionnaire d'environnement DB2.
Explication:	Erreur de la base de données DB2.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'environnement DB2 est correctement configuré. Contactez également l'administrateur de la base de données.
ODL_26046	Erreur lors du chargement de la librairie API Bulk.
Explication:	Erreur de la base de données DB2.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'environnement DB2 est correctement configuré. Contactez également l'administrateur de la base de données.
ODL_26047	Impossible d'allouer une instance API de groupe.
Explication:	Erreur de la base de données DB2.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'environnement DB2 est correctement configuré. Contactez également l'administrateur de la base de données.

ODL_26060	Erreur fatale : erreur Teradata rencontrée qui met fin à la transaction en cours.
Explication:	Integration Service a rencontré l'une des erreurs Teradata suivantes, qui a mis fin à la transaction en cours : <ul style="list-style-type: none"> • 2801 Erreur de clé principale unique dupliquée. • 2802 Erreur de ligne dupliquée. • 2803 Violation de l'unicité de l'index secondaire. • 3604 Impossible de placer une valeur null dans un champ NOT NULL.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez la ligne à l'origine de l'erreur Teradata et redémarrez la session.
ODL_26069	Échec de création et d'initialisation de l'instance SQL OLE DB. Motif <code d'erreur> : <erreur système>.
Explication:	Repository Service ou Integration Service n'a pas pu se connecter à la base de données Microsoft SQL Server car un ou plusieurs appels de fonction API Microsoft SQL Server ont échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que toutes les catégories Microsoft SQL Server sont correctement enregistrées dans le registre. Enregistrez ensuite à nouveau oledb32.dll. [Regsvr32 \Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll]. Utilisez le code d'erreur et le message d'erreur renvoyés pour déterminer la cause de cette erreur.
ODL_26071	Les types de clé de partition Graphic/Vargraphic sont pris en charge uniquement sur les serveurs avec mouvement de données UNICODE activé.
Explication:	Vous avez exécuté une session utilisant un partitionnement de base de données sur Integration Service exécuté en mode ASCII et la table cible IBM DB2 utilise une clé de partitionnement avec une colonne Graphic ou Vargraphic.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez la session sur Integration Service en mode Unicode.
ODL_26095	Le type de clé de partition BigInt peut être utilisé uniquement en mode haute précision.
Explication:	Une session qui charge des données vers une cible IBM DB2 est configurée pour un partitionnement de base de données et la clé de partition de la table cible est une colonne BigInt, mais la précision élevée n'est pas activée pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Activez la précision élevée pour la session, ou sélectionnez une clé de partition de la table cible n'étant pas une colonne BigInt.
ODL_26111	La licence haute disponibilité est absente. Le dépassement de délai de résilience pour la connexion de base de données <nom de la connexion> est ignoré.
Explication:	La période de nouvelle tentative de la connexion est configurée dans l'objet de connexion de base de données, mais vous ne disposez pas de l'option haute disponibilité. La période de nouvelle tentative est ignorée.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.

ODL_26113	Le nombre de paramètres en mode bloc=<nombre de paramètres> a dépassé le nombre de paramètres pris en charge <nombre de paramètres>.
Explication:	Le nombre de paramètres spécifiés pour la propriété personnalisée DB2BulkModeParameters est supérieur à quatre.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nombre de paramètres spécifiés dans la propriété personnalisée DB2BulkModeParameters est inférieur ou égal à quatre.
ODL_26114	<Valeur> n'est pas un paramètre valide pour la propriété personnalisée DB2BulkModeParameters.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la propriété personnalisée DB2BulkModeParameters utilise un ou plusieurs des paramètres valides suivants : DATABUFFER, CPUPARALLELISM, WARNINGCOUNT ou FILETYPEMODE.
ODL_26115	<Valeur> n'est pas une paire clé/valeur valide pour la propriété personnalisée DB2BulkModeParameters.
Explication:	La valeur de DATABUFFER, CPUPARALLELISM ou WARNINGCOUNT n'a pas été correctement indiquée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur de DATABUFFER, CPUPARALLELISM ou WARNINGCOUNT est un nombre entier.
ODL_26116	Le paramètre FILEYPEMOD nécessite des guillemets simples au début et la fin de la valeur de chaîne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que des guillemets simples apparaissent au début et la fin de la valeur de chaîne pour le paramètre FILEYPEMOD. Par exemple, entrez FILEYPEMOD:'string'.
ODL_26138	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu trouver le groupement d'exécution OSGi pour l'adaptateur [{0}] pour le système d'exploitation [{1}]. Copiez le groupement OSGi d'exécution de l'adaptateur et vérifiez que vous avez défini la bonne entrée pour l'API dans le fichier plugin.xml.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez copié le groupement OSGi d'exécution de l'adaptateur dans INFA_HOME\plugins\dynamic\AdapterName\runtime. Vérifiez aussi que vous avez défini la bonne entrée pour l'API dans le fichier plugin.xml pour le système d'exploitation sur lequel vous exécutez l'adaptateur.

Messages OPT

OPT_63005	ERREUR : échec d'optimisation du refoulement pour la session <nom de la transformation>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

OPT_63006	ERREUR : l'optimisation du refoulement n'a pas pu faire correspondre le type de données PowerCenter <type de données> à un type de données sur la base de données <base de données>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu mapper correctement le type de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OPT_63007	ERREUR : échec de développement du paramètre de configuration [\$\$PushdownConfig].
Explication:	Integration Service n'a pas pu développer le paramètre de configuration \$\$PushdownConfig car il n'a pas pu localiser le fichier de paramètres ou n'a pas pu localiser le paramètre indiqué dans le fichier de paramètres.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de paramètres contient le chemin d'accès correct et que le fichier contient une valeur pour le paramètre \$\$PushdownConfig.
OPT_63008	ERREUR : le paramètre de configuration [\$\$PushdownConfig] contient une valeur non valide.
Explication:	Integration Service n'a pas pu développer le paramètre de configuration \$\$PushdownConfig car le fichier de paramètres indique une valeur non valide pour le paramètre \$ \$PushdownConfig.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de paramètres comporte une valeur valide pour le paramètre de configuration \$\$PushdownConfig.
OPT_63009	ERREUR : l'optimisation du refoulement du côté source s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> à cause d'une erreur interne survenue lors de l'analyse d'un horodatage. Contactez le support client international Informatica.
Explication:	Une erreur interne s'est produite pendant l'analyse d'un horodatage.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OPT_63014	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car le mappage contient trop de branches de pipeline.
Explication:	Le mappage contient plus de 64 branches bi-directionnelles, de 43 branches tri-directionnelle ou de 32 branches quadri-directionnelles. Integration Service ne peut pas générer le SQL pour pousser toutes les branches du mappage vers la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63015	L'optimisation de refoulement vers la cible s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car le mappage contient trop de branches de pipeline.
Explication:	Le mappage contient plus de 64 branches bi-directionnelles, de 43 branches tri-directionnelle ou de 32 branches quadri-directionnelles. Integration Service ne peut pas générer le SQL pour pousser toutes les branches du mappage vers la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.

OPT_63021	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car elle est connectée à plusieurs cibles.
Explication:	Vous avez essayé de pousser une transformation vers plusieurs cibles pour une optimisation de refoulement partiel du côté de la cible. Integration Service ne peut pas générer le SQL pour pousser la transformation vers les deux cibles.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63022	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car aucun port ne dépend des valeurs provenant de la transformation en amont <nom de la transformation>.
Explication:	Vous avez créé une expression n'utilisant pas les valeurs du port de sortie en amont. Integration Service ne peut pas générer d'instruction SQL pour une expression n'utilisant pas les ports de sortie des transformations en amont car il ne peut pas déterminer les valeurs à utiliser.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63070	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car il s'agit d'un point de partition et le type de partition n'est pas par clés automatiques de hachage ou d'intercommunication.
Explication:	Pour pousser la logique de transformation pour une transformation partitionnée vers la base de données, le type de partition doit être par clés automatiques de hachage ou d'intercommunication. Si le type de partition est par clés automatiques de hachage, la source doit être partitionnée par plage de clés, et les plages de clés ne peuvent pas comprendre d'intervalle ni se chevaucher.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez le type de partition de la transformation par clés automatiques de hachage ou d'intercommunication.
OPT_63072	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car la source n'est pas partitionnée par plage de clés.
Explication:	La transformation utilise une partition par clés automatiques de hachage, et la source n'est pas partitionnée par plage de clés. Lorsque la partition est par clés automatiques de hachage, vous devez également configurer la source pour le partitionnement par plage de clés.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la source pour le partitionnement par plage de clés.
OPT_63076	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car la source a une partition avec une plage de clés de fin différente de la plage de clés de début de la partition suivante.
Explication:	Vous avez configuré la source pour un partitionnement par plage de clés, mais vous n'avez pas vérifié que la plage de clés de fin d'une partition correspondait à la plage de début de la partition suivante. La plage de clés de fin de chaque partition doit être égale à la plage de début de la partition suivante, et ne peut chevaucher la partition suivante.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la plage de clés de début ou de fin pour vous assurer que la plage de clés de fin de la partition correspond à la plage de début de la partition suivante.

OPT_63077	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car la source contient un filtre défini par l'utilisateur pour chaque partition.
Explication:	Vous avez ajouté une condition de filtre distincte définie par l'utilisateur à la transformation Qualificateur de source. Deux partitions ou plus utilisent une condition de filtre différente. Integration Service ne peut pas pousser la logique de la transformation vers la source si vous utilisez un filtre distinct défini par l'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63078	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car une transformation Agrégation en amont n'est pas partitionnée correctement sur la clé d'agrégation.
Explication:	Vous avez configuré un groupe par port pour la transformation Agrégation en amont différent de la clé de partition spécifiée pour la partition par plage de clés. Le groupe par port et la clé de partition doivent correspondre.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez le groupe par port et la clé de partition afin qu'ils correspondent.
OPT_63079	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car une transformation Trieur en amont n'est pas partitionnée correctement sur la clé de tri distincte.
Explication:	Vous avez configuré une clé de tri pour la transformation Trieur en amont différente de la clé de partition spécifiée pour la partition par plage de clés. La clé de tri et la clé de partition doivent correspondre.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la clé de tri et la clé de partition afin qu'elles correspondent.
OPT_63080	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car une transformation Jointure en amont n'est pas partitionnée correctement sur la clé de jointure.
Explication:	Vous avez configuré une condition de jointure pour la transformation Jointure en amont différente de la clé de partition spécifiée pour la partition par plage de clés. La condition de jointure et la clé de partition doivent correspondre.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la condition de jointure et la clé de partition afin qu'elles correspondent.
OPT_63081	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car une transformation Agrégation en aval n'est pas partitionnée correctement sur la clé d'agrégation.
Explication:	Vous avez configuré un groupe par port pour la transformation Agrégation en aval différent de la clé de partition spécifiée pour la partition par plage de clés. Le groupe par port et la clé de partition doivent correspondre.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez le groupe par port et la clé de partition afin qu'ils correspondent.

OPT_63082	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car une transformation Trieur en aval n'est pas partitionnée correctement sur la clé de tri distincte.
Explication:	Vous avez configuré une clé de tri pour la transformation Trieur en amont différente de la clé de partition spécifiée pour la partition par plage de clés. La clé de tri et la clé de partition doivent correspondre.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la clé de tri et la clé de partition afin qu'elles correspondent.
OPT_63083	L'optimisation de refoulement vers la source s'interrompt au point de partition <nom de la transformation> car une transformation Jointure en aval n'est pas partitionnée correctement sur la clé de jointure.
Explication:	Vous avez configuré une condition de jointure pour la transformation Jointure en amont différente de la clé de partition spécifiée pour la partition par plage de clés. La condition de jointure et la clé de partition doivent correspondre.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la condition de jointure et la partition de plage de clés afin qu'elles correspondent.
OPT_63102	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Qualificateur de source <nom de la transformation> car elle contient un remplacement SQL, et la création de vue n'est pas activée.
Explication:	Vous avez configuré une session contenant un remplacement SQL pour l'optimisation de refoulement, mais n'avez pas configuré la session pour créer une vue.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous configurez une session contenant un remplacement SQL pour une optimisation de refoulement, assurez-vous de configurer la session pour créer une vue. Configurez ces paramètres sous l'onglet Propriétés des propriétés de session.
OPT_63106	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Qualificateur de source <nom de la transformation> car le remplacement SQL est spécifié pour certaines, mais pas toutes les partitions.
Explication:	Lorsque vous configurez une session contenant un remplacement SQL pour une optimisation de refoulement, vous devez configurer le remplacement SQL pour toutes les partitions de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez un remplacement SQL pour toutes les partitions de la session.
OPT_63107	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Qualificateur de source <nom de la transformation> car elle contient un remplacement SQL avec la syntaxe de jointure Informatica.
Explication:	Le remplacement SQL contient la syntaxe de jointure Informatica. Integration Service crée une vue pour traiter le remplacement SQL, la syntaxe doit donc être compatible avec la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la syntaxe de la base de données source lorsque vous écrivez le remplacement SQL.

OPT_63108	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Qualificateur de source <nom de la transformation> car elle contient une jointure définie par l'utilisateur avec la syntaxe de jointure Informatica.
Explication:	La jointure définie par l'utilisateur contient la syntaxe de jointure Informatica. Integration Service pousse la logique de la transformation pour la jointure vers la base de données source, la syntaxe doit donc être compatible avec la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la syntaxe de la base de données source lorsque vous écrivez la jointure définie par l'utilisateur.
OPT_63120	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Agrégation <nom de la transformation> car il y a une transformation Agrégation en amont.
Explication:	La transformation Agrégation est la deuxième transformation de ce type dans le pipeline. Integration Service ne peut pas générer des instructions SQL pour plusieurs transformations Agrégation dans un pipeline. Cela se produit car le SQL généré pour deux transformations Agrégation consécutives entraîne une fonction Agrégation imbriquée qui ne peut être traitée sur la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63131	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Jointure <nom de la transformation> car un pipeline d'entrée contient une transformation Agrégation.
Explication:	Une transformation Agrégation existe dans un pipeline d'entrée. La base de données doit réaliser les opérations de jointure avant les opérations d'agrégation, Integration Service ne peut donc pas générer une instruction SQL pour une transformation Jointure en aval de la transformation Agrégation.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63133	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Jointure <nom de la transformation> car elle est configurée pour une jointure externe et la source principale joint plusieurs tables.
Explication:	La source principale joint plusieurs tables. Integration Service ne peut pas générer le SQL pour joindre plusieurs tables avec une jointure externe.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63147	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Recherche <nom de la transformation> car elle se trouve en aval d'une transformation Agrégation.
Explication:	La transformation Recherche est en aval de la transformation Agrégation dans le pipeline. Integration Service ne peut générer des instructions SQL pour une transformation Recherche en aval d'une transformation Agrégation dans un pipeline.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63152	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Trieur <nom de la transformation> car la clé distincte <nom du port> n'est pas utilisée en aval.
Explication:	Integration Service ne peut pas générer le SQL pour une transformation Trieur configurée pour un tri distinct lors la clé distincte n'est pas utilisée en aval.

Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63157	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation Union <nom de la transformation> car les sources utilisent des connexions de base de données différentes.
Explication:	La transformation Union joint des sources provenant de différentes bases de données ou utilisant différentes connexions de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Si la transformation Union joint des sources provenant de la même base de données, assurez-vous de spécifier la même connexion de base de données dans les propriétés de session.
OPT_63170	ERREUR : l'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car elle contient une expression non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
OPT_63175	ERREUR : l'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car le paramètre de mappage <nom du paramètre de mappage> ne peut pas être développé.
Explication:	La transformation contient un paramètre de mappage impossible à développer. Le fichier de paramètres peut être corrompu, le chemin d'accès au fichier de paramètres peut être incorrect, ou le nom du fichier de paramètres peut être incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier de paramètres, le chemin d'accès à ce dernier, ou son nom.
OPT_63177	L'optimisation de refoulement s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car l'expression <nom d'expression> avec les paramètres <nom du paramètre> ne peut pas être poussée vers la base de données.
Explication:	L'expression utilise un paramètre qui représente un type de données non pris en charge sur la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63193	L'optimisation de refoulement vers la cible s'interrompt à la transformation <nom de la transformation> car l'expression <nom d'expression> utilise une expression booléenne pour le paramètre <nom de paramètre>.
Explication:	L'expression numérique contient une sous-expression booléenne. Les valeurs numériques et booléennes ne sont pas compatibles avec SQL. Pour convertir une expression booléenne en expression numérique, la base de données nécessite une instruction de cas qui ne peut pas être réalisée avec une optimisation du refoulement du côté de la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
OPT_63205	Une erreur est survenue lors de la tentative de partitionnement de session pendant l'exécution.
Explication:	Integration Service n'a pas pu partitionner dynamiquement la session.

Réponse de l'utilisateur :	Examinez les messages précédents du journal de session pour déterminer la cause.
OPT_63206	Nombre de partitions non valide <nombre>.
Explication:	Vous avez défini un partitionnement dynamique basé sur le nombre de partitions mais l'attribut ne contient pas de valeur valide.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez le nombre de partitions sur le paramètre de session \$DynamicPartitionCount, ou entrez un nombre supérieur à 1.
OPT_63207	Le nombre de partitions est 1. Le partitionnement dynamique a été désactivé.
Explication:	L'attribut Nombre de partitions de la session est 1. La session s'exécute en une partition.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez un nombre de partitions supérieur à 1 ou modifiez la méthode de partitionnement.
OPT_63213	Erreur lors de la récupération des informations de la partition de la base de données <nom de la base de données>.
Explication:	Lorsque vous utilisez un partitionnement de base de données, Integration Service génère des requêtes SQL pour accéder aux données dans chaque partition de base de données. Échec des requêtes de Integration Service pour le catalogue système de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez les messages précédents pour déterminer pourquoi la base de données est inaccessible.
OPT_63214	Erreur lors de la création de partitions.
Explication:	Integration Service utilise un partitionnement de base de données, mais ne peut pas récupérer les identifiants ou les noms des partitions.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez les messages précédents pour déterminer pourquoi les partitions sont inaccessibles.
OPT_63215	Erreur lors du partitionnement d'attributs de session.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer d'attributs de partition pour les partitions dynamiques.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez entré des valeurs valides pour les paramètres de session utilisés par Integration Service pour créer des attributs de partition dynamique. Les attributs de partition comprennent la source, la cible, ainsi que les noms et emplacements des fichiers de rejet.
OPT_63216	Erreur lors du partitionnement de la plage de clés pour la transformation <nom de la transformation>.
Explication:	Vous utilisez un partitionnement de plage de clés et Integration Service ne peut pas partitionner les plages de clés que vous avez définies pour une transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les plages de clés ne comportent pas d'intervalles ni de chevauchements.
OPT_63217	La transformation <nom de la transformation> utilise un type de données de plage de clés impossible à partitionner.
Explication:	La clé de partition de la plage de clés doit être un nombre ou une date pour la session partitionnée dynamique.

Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique ou remplacez le type de clé par un nombre ou une date.
OPT_63218	Plage de clés non fermée.
Explication:	Vous ne pouvez pas activer le partitionnement dynamique pour une transformation qui utilise une plage ouverte de nombres de clés de partition.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique ou remplacez la plage de clés par une plage de nombres fermée.
OPT_63219	La transformation <transformation> utilise le partitionnement d'intercommunication, qui est interdit par le partitionnement dynamique.
Explication:	Vous ne pouvez pas activer le partitionnement dynamique pour une source relationnelle utilisant un type de partition d'intercommunication. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique ou utilisez un type de partition de base de données.
OPT_63220	La transformation <nom de la transformation> spécifie un SQL défini par l'utilisateur qui ne sera pas partitionné.
Explication:	Vous avez activé le partitionnement dynamique pour une session avec une transformation comportant un SQL défini par l'utilisateur. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique ou supprimez le SQL défini par l'utilisateur.
OPT_63221	La transformation Qualificateur de source <nom de la transformation> ne sera pas partitionnée car une ou plusieurs transformations en amont de la transformation Qualificateur de source ne peuvent être partitionnées.
Explication:	Le nombre de partitions doit être cohérent sur un pipeline d'un mappage. Si Integration Service ne peut pas partitionner dynamiquement une transformation dans un pipeline, il ne partitionne pas ce dernier. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique.
OPT_63222	La transformation <nom de la transformation> ne sera pas partitionnée car le partitionnement dynamique des lecteurs SDK n'est pas pris en charge.
Explication:	Vous avez activé le partitionnement dynamique dans une session contenant une source SDK. Vous ne pouvez pas activer le partitionnement dynamique pour des sources et des cibles SDK et PowerExchange. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique.
OPT_63223	La transformation <nom de la transformation> ne sera pas partitionnée car le partitionnement dynamique des dispositifs d'écriture SDK n'est pas pris en charge.
Explication:	Vous avez activé le partitionnement dynamique dans une session contenant une cible SDK. Vous ne pouvez pas activer le partitionnement dynamique pour des sources et des cibles SDK et PowerExchange. La session s'exécute en une partition par défaut.

Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique.
OPT_63224	La transformation <nom de la transformation> ne sera pas partitionnée car le partitionnement dynamique des lecteurs XML n'est pas pris en charge.
Explication:	Vous avez activé le partitionnement dynamique pour un pipeline contenant une transformation Source XML. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique.
OPT_63225	La transformation <nom de la transformation> ne sera pas partitionnée car le partitionnement dynamique des dispositifs d'écriture XML n'est pas pris en charge.
Explication:	Vous avez activé le partitionnement dynamique pour un pipeline contenant une transformation Cible XML. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique.
OPT_63226	La transformation <nom de la transformation> ne sera pas partitionnée car l'attribut partitionable <nom de l'attribut> comporte une valeur spécifiée par l'utilisateur.
Explication:	Integration Service ne partitionne pas une transformation lorsque vous entrez une valeur pour un attribut de partition.
Réponse de l'utilisateur :	Pour utiliser le partitionnement avec une transformation personnalisée, effacez l'attribut de référence. Pour les autres transformations, définissez le répertoire de cache sur la valeur par défaut, \$PMCacheDir.
OPT_63227	La transformation <nom de la transformation> n'est pas partitionable.
Explication:	Vous avez activé le partitionnement dynamique pour une session contenant une transformation non partitionable. La session s'exécute en une partition par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez le partitionnement dynamique ou modifiez la transformation non partitionable.
OPT_63229	Impossible de déterminer le nombre de partitions pour le partitionnement dynamique car une erreur est survenue lors du développement du paramètre <nom du paramètre>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu déterminer le nombre de partitions à créer.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre de session \$DynamicPartitionCount contient un nombre supérieur à 1.
OPT_63234	Échec de détection du nombre de CPU par le partitionnement dynamique en raison de l'erreur système suivante : <erreur>.
Explication:	Une erreur fatale est survenue. Si Integration Service s'exécute sur une grille, l'erreur fatale s'est produite sur le nœud où le processus DTM préparateur était exécuté.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session, ou contactez le support client international Informatica.

OPT_63282	L'optimisation de refoulement du côté source s'interrompt au point de partition <nom de la partition>.
Explication:	Integration Service est dans l'incapacité de déterminer la cause de l'arrêt de l'optimisation de refoulement à ce point de partition.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

CHAPITRE 16

Codes de message P

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages de l'analyseur, 295](#)
- [Messages PCCL, 296](#)
- [Messages PCSF, 299](#)
- [Messages PETL, 315](#)
- [Messages PMF, 318](#)
- [Messages PMJVM, 321](#)
- [Messages PR, 321](#)
- [Messages PWX, 328](#)
- [Messages PWXCMD, 330](#)
- [Messages PWXLog, 333](#)
- [Messages PWXNative, 333](#)
- [Messages PWXPC, 334](#)

Messages de l'analyseur

Parser_34300	Échec de l'analyse de <i>file_name</i>. Ces métadonnées ne peuvent pas être lues.
Explication:	Le fichier de métadonnées contient des erreurs de syntaxe qui l'empêchent d'être lu.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les erreurs dans le fichier et réexécutez la commande.
Parser_34301	Message d'erreur retourné par l'analyseur
Explication:	Une erreur s'est produite lors de l'analyse du cahier.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la commande.

Messages PCCL

PCCL_97001	Impossible d'obtenir la propriété de la connexion <nom de la propriété>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97006	Integration Service n'a pas réussi à prendre en charge la récupération pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97007	Échec d'obtention de la référence de connexion pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97008	Échec d'obtention de la connexion pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97009	Integration Service n'a pas réussi à initialiser les propriétés de la connexion pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser une connexion pour la source. Les attributs de connexion ne sont pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les attributs de connexion dans l'objet de connexion.
PCCL_97010	Impossible d'obtenir la propriété de session <nom de la propriété de session>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97011	Integration Service n'a pas réussi à initialiser les propriétés de session pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la session. Les propriétés de session de l'instance de qualificateur de source ne sont pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

PCCL_97012	Integration Service n'a pas pu initialiser le pilote pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la session. Les propriétés de session de l'instance de qualificateur de source ne sont pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97013	Integration Service n'a pas pu initialiser la source pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97014	Le dossier de cache spécifié pour la partition du lecteur <partition> n'est pas valide.
Explication:	Le dossier de cache dans les propriétés de session n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un dossier de cache valide dans les propriétés de session.
PCCL_97015	La partition de Integration Service <partition> n'a pas pu réaliser l'enregistrement pour la récupération.
Explication:	Integration Service n'a pas pu configurer la récupération pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97019	Une erreur fatale est survenue pendant l'obtention des messages.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'obtention de lecture à partir de la source. Une erreur d'application tierce s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur précédent.
PCCL_97020	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle sur le point de purge en temps réel : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider de messages sur la cible à la fin de l'intervalle de latence de purge en temps réel. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97021	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle de fin de fichier : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider les messages sur la cible lorsqu'il a atteint les conditions d'interruption. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97022	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas pu mettre le message en cache.
Explication:	Integration Service n'a pas pu mettre un message en cache.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97023	Échec de désérialisation du message du cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le message du cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97024	La partition d'Integration Service <partition> a tronqué le dernier message mis en cache du cache.
Explication:	Ceci est un message d'information. Integration Service a tronqué le dernier message mis en cache du cache.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
PCCL_97025	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas pu tronquer le cache de messages au dernier message sérialisé : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu tronquer le dernier message dans le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97026	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas pu purger le cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu purger le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97027	Integration Service n'a pas pu se connecter à la source de données externe.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à l'application tierce.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur précédent.
PCCL_97028	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas pu réaliser la désinscription pour la récupération.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97029	La partition d'Integration Service <partition> n'a pas pu lire le message en cache.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le message en cache. Le cache contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97030	Échec de sérialisation du message du cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire le message vers le cache de récupération.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCCL_97031	Impossible de récupérer l'attribut du dossier de cache pour la partition du lecteur <partition>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97033	Integration Service n'a pas pu initialiser l'extension des métadonnées pour l'instance de qualificateur de source <nom de qualificateur de source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCCL_97034	Seuil d'erreurs atteint pour la session. Le nombre d'erreurs rencontrées a dépassé le seuil <seuil d'erreurs>.
Explication:	Integration Service a atteint le seuil d'erreurs configuré dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les erreurs dans les données. Augmentez le seuil d'erreurs.

Messages PCSF

PCSF_10004	Échec d'authentification pour <nom d'utilisateur> en raison de <message d'erreur>.
Explication:	L'authentification a échoué pour l'utilisateur spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le problème grâce aux détails fournis dans le message d'erreur.
PCSF_10005	Une tentative de <activité> l'accès à <nom de l'objet> a échoué pour <nom d'utilisateur> en raison de : <texte d'erreur>.
Explication:	Un utilisateur a essayé d'exécuter une commande qui accède à l'objet indiqué. La commande n'a pas pu être exécutée car le programme de ligne de commande ne peut accéder à l'objet.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur spécifié dans la commande a une autorisation sur l'objet.
PCSF_10006	Aucune référence d'Integration Service n'a été fournie.
Explication:	La validation a échoué pour un SAP BW Service car aucune référence d'Integration Service n'a été trouvée.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez Integration Service pour SAP BW Service.

PCSF_10007	Impossible de se connecter au référentiel <nom du référentiel> en raison de : <texte d'erreur>.
Explication:	Le Repository Service a rencontré une erreur lors de la connexion au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message.
PCSF_10013	Le fichier domains.infa n'a pas été défini dans les propriétés système.
Explication:	Le système n'a pas pu localiser le fichier domains.infa nécessaire pour communiquer avec le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Erreur interne. Essayez de redémarrer les services Informatica. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
PCSF_10015	Impossible de traiter cette demande sans nom de domaine ou nom d'hôte et numéro de port.
Explication:	La commande requiert que le nom de domaine ou le nom d'hôte et le numéro de port soient entrés comme option de commande. Aucun nom de domaine ou d'hôte, ni aucun numéro de port n'a été entré.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez le nom de domaine ou le nom d'hôte et le numéro de port comme option de commande.
PCSF_10017	Échec de réception de la réponse provenant de <URL> en raison de : <texte d'erreur>.
Explication:	Le client PowerCenter n'a pas reçu de réponse d'un service à l'URL.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message.
PCSF_10019	Échec de l'opération <nom d'opération> du service <nom du service> en raison de : <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service a tenté une opération. Cependant, l'opération a échoué à cause d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message et retentez l'opération.
PCSF_10020	Impossible d'écrire sur le fichier <nom du fichier de domaine>.
Explication:	Le fichier domains.infa est en lecture seule, ou l'espace disque libre est insuffisant.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le fichier domains.infa n'est pas en lecture seule, ou qu'il y a suffisamment d'espace disque libre.
PCSF_10024	Délai de connexion au domaine <nom du domaine> dépassé pour le service de recherche <nom du service>.
Explication:	Le client PowerCenter n'a pas pu se connecter au domaine pendant le délai de résilience.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le domaine est en cours d'exécution et reconnectez le service au domaine. Si le domaine n'est pas exécuté, demandez à l'administrateur du domaine de démarrer les services PowerCenter.

PCSF_10025	Impossible d'analyser le message : <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service a reçu une réponse avec un message incohérent. L'opération a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message.
PCSF_10027	Aucune connectivité de passerelle trouvée pour le domaine <nom>.
Explication:	Le programme de ligne de commande n'a pas pu trouver le domaine indiqué dans la commande.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le domaine existe et que son nom a été correctement saisi.
PCSF_10028	Impossible de répondre à l'opération <nom de l'opération> du service <nom du service> : <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service a tenté une opération. Cependant, l'opération a échoué à cause d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message et retentez l'opération.
PCSF_10039	Le domaine lié <nom du domaine lié> doit spécifier au moins une passerelle.
Explication:	La validation pour un domaine lié a échoué car aucune passerelle n'était spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous de spécifier au moins une passerelle.
PCSF_10060	La valeur <valeur> est supérieure à la longueur maximale <longueur maximale>.
Explication:	La longueur d'une valeur dépasse le maximum.
Réponse de l'utilisateur :	Raccourcissez la valeur afin qu'elle soit inférieure à la longueur maximale.
PCSF_10081	Impossible de désérialiser le fichier de configuration de <nœud ou domaine> <nom du fichier de métadonnées>.
Explication:	Le gestionnaire de service comporte des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PCSF_10095	Un jeton inattendu a été rencontré lors de la désérialisation.
Explication:	Erreur interne. Un jeton inattendu a été rencontré lors de la lecture d'un objet.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
PCSF_10131	La clé de licence a été appliquée précédemment.
Explication:	Vous avez essayé d'ajouter une clé incrémentielle qui a déjà été ajoutée.
Réponse de l'utilisateur :	Pour activer des options supplémentaires, utilisez une autre clé incrémentielle.

PCSF_10132	Vous ne pouvez pas appliquer plusieurs clés originales à une licence. Pour mettre à jour une licence existante, sélectionnez un fichier de licence avec une clé incrémentielle.
Explication:	Chaque licence requiert une clé originale. Vous ne pouvez pas appliquer plusieurs clés originales à une licence. Vous devez utiliser une clé incrémentielle pour mettre à jour une licence existante. Utilisez une clé originale pour créer une licence.
Réponse de l'utilisateur :	Appliquez la clé incrémentielle à la licence existante pour mettre à jour cette dernière. Créez une licence à l'aide de la clé originale.
PCSF_10133	La date d'émission de la clé originale doit être antérieure aux dates d'émission des clés incrémentielles.
Explication:	Chaque clé incrémentielle doit être émise après la clé originale.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une clé incrémentielle valide.
PCSF_10135	Impossible de décrypter la clé de licence.
Explication:	Le fichier de clé de licence est illisible.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.
PCSF_10136	La licence n'est pas valide. Le service Licensing Service a rencontré une valeur d'attribut non valide dans la licence.
Explication:	Le cryptage de la clé fournie n'a pas été validé comme correct.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.
PCSF_10137	La licence n'est pas valide. Le service Licensing Service a rencontré une valeur non valide <valeur de date de début> pour l'attribut Date de début.
Explication:	La licence n'est pas valide. L'attribut Date de début rencontré dans le fichier de licence n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.
PCSF_10138	La licence n'est pas valide. Le service Licensing Service a rencontré une valeur non valide <valeur de date de d'expiration> pour l'attribut Date d'expiration.
Explication:	L'attribut Date d'expiration rencontré dans le fichier de licence n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.
PCSF_10139	La licence n'est pas valide. Le service Licensing Service a rencontré une valeur non valide <valeur de date de d'émission> pour l'attribut Date d'émission.
Explication:	L'attribut Date d'émission rencontré dans le fichier de licence n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.

PCSF_10140	La licence n'est pas valide. Le service Licensing Service a rencontré une valeur non valide <nombre de processeurs> pour l'attribut Processeur.
Explication:	L'attribut Processeur rencontré dans le fichier de licence n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.
PCSF_10141	La licence n'est pas valide. Le service Licensing Service a rencontré une valeur non valide <nombre de référentiels> pour l'attribut Référentiel.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu valider la licence car le nombre de référentiels n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir un nouveau fichier de clé de licence.
PCSF_10304	Impossible de se connecter à l'URL <URL> pour entreprendre l'opération <nom d'opération> du service <nom du service>.
Explication:	Un client ou un service a tenté de se connecter à l'URL pour entreprendre une opération. L'opération a cependant échoué car le client ou le service n'a pas pu se connecter à l'URL pendant le délai de résilience.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom d'hôte et le numéro de port de l'URL et retentez l'opération.
PCSF_10305	Impossible de se connecter à la passerelle <adresse du nœud> pour rechercher le service <nom du service>.
Explication:	Le composant PowerCenter n'a pas pu se connecter au gestionnaire de service sur le nœud de passerelle pour rechercher un service pendant le délai de résilience pour le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nœud de passerelle est en cours d'exécution.
PCSF_10306	Opération <nom d'opération> du service <nom du service> interrompue.
Explication:	Le service n'a pas pu terminer l'opération. Cette erreur peut se produire lorsque le gestionnaire de service est en cours d'arrêt.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez le nœud.
PCSF_10322	L'erreur suivante est survenue pendant la connexion au service Log Service : <texte d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de journalisation ne peut pas traiter les événements du journal car une erreur système d'exploitation s'est produite. Par exemple, le système de fichiers partagés peut être indisponible.
Réponse de l'utilisateur :	Réparez les erreurs indiquées dans le fichier node.log. Le fichier node.log se trouve dans le répertoire server\tomcat\logs.
PCSF_10325	Le seuil d'erreurs a été dépassé pour un certain nombre de tentatives de journalisation échouées. Désactivation de la messagerie garantie.
Explication:	Un nombre trop élevé d'erreurs s'est produit pendant que le gestionnaire de journalisation traitait les événements du journal.

Réponse de l'utilisateur :	Réparez les erreurs indiquées dans le fichier node.log. Le fichier node.log se trouve dans le répertoire server\tomcat\logs.
PCSF_10326	L'erreur suivante est survenue pendant la génération du fichier de messages garanti : <texte d'erreur>.
Explication:	Un processus de service d'application n'a pas pu créer le fichier de remise garantie des messages car une erreur système d'exploitation s'est produite. Par exemple, le système de fichiers partagés peut être indisponible.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de corriger l'erreur système d'exploitation.
PCSF_10327	L'erreur suivante est survenue pendant l'écriture sur le fichier de messages garanti <nom du fichier> : <texte d'erreur>.
Explication:	Un processus de service d'application n'a pas pu écrire les événements du journal sur le fichier de remise garantie des messages car une erreur système d'exploitation s'est produite. Par exemple, le système de fichiers partagés peut être indisponible.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de corriger l'erreur système d'exploitation.
PCSF_10336	La clé incrémentielle possède un type de déploiement différent de la clé originale. Pour mettre à jour une licence, utilisez une clé incrémentielle possédant un type de déploiement identique à celui de la clé originale utilisée pour créer la licence.
Explication:	La clé incrémentielle possède un type de déploiement différent de la clé originale qui a permis de créer la licence.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle avec le type de déploiement correct.
PCSF_10337	La clé incrémentielle possède un distributeur différent de celui de la clé originale. Pour mettre à jour une licence, utilisez une clé incrémentielle possédant un distributeur identique à celui de la clé originale utilisée pour créer la licence.
Explication:	La clé incrémentielle est pour un distributeur différent de celui de la clé originale qui a permis de créer la licence. Le distributeur est l'organisation qui a émis le produit PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle avec le distributeur correct.
PCSF_10338	La clé incrémentielle possède une édition PowerCenter différente de celle de la clé originale. Pour mettre à jour une licence, utilisez une clé incrémentielle possédant une édition PowerCenter identique à celle de la clé originale utilisée pour créer la licence.
Explication:	La clé incrémentielle possède une édition PowerCenter différente de celle de la clé originale qui a permis de créer la licence.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle avec l'édition PowerCenter correcte.
PCSF_10339	La clé incrémentielle possède un numéro de série différent de celui de la clé originale. Pour mettre à jour une licence, utilisez une clé incrémentielle possédant le même numéro de série que celui de la clé originale utilisée pour créer la licence.
Explication:	La clé incrémentielle utilise un numéro de série différent de celui de la clé originale qui a permis de créer la licence.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle avec le numéro de série correct.
PCSF_10340	La clé incrémentielle possède une version PowerCenter différente de celle de la clé originale. Pour mettre à jour une licence, utilisez une clé incrémentielle possédant la même version PowerCenter que celle de la clé originale utilisée pour créer la licence.
Explication:	La clé incrémentielle possède une version PowerCenter différente de celle de la clé originale qui a permis de créer la licence.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle avec la version PowerCenter correcte.
PCSF_10341	Impossible de créer une licence avec une clé incrémentielle.
Explication:	Vous avez essayé de créer une licence à l'aide d'une clé incrémentielle.
Réponse de l'utilisateur :	Vous devez utiliser une clé originale pour créer une licence.
PCSF_10342	Une exception s'est produite : <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service a rencontré une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
PCSF_10353	Erreur d'analyse du fichier de configuration de mise à niveau : <texte d'erreur>.
Explication:	L'assistant de mise à niveau a rencontré une erreur dans un agent de référentiel pour un fichier de configuration du serveur PowerCenter et n'a pas pu valider le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message et revalidez le fichier.
PCSF_10354	Impossible d'identifier le type de service du fichier de configuration <nom du fichier>. Il peut s'agir d'un fichier de configuration non valide.
Explication:	L'assistant de mise à niveau n'a pas pu déterminer si le fichier de configuration est un fichier de configuration d'agent de référentiel ou du serveur PowerCenter. Un fichier de configuration d'agent de référentiel doit contenir la propriété <RepositoryName>. Un fichier de configuration du serveur PowerCenter doit contenir la propriété <ServerName>.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le contenu du fichier de configuration et revalidez le fichier. Si vous avez créé le fichier de configuration du serveur PowerCenter avec l'utilitaire <i>pmserverexportreg</i> , le registre de la machine exécutant le serveur PowerCenter peut contenir des données incohérentes.
PCSF_10355	Le fichier de configuration <nom du fichier> ne comporte pas la ou les options requises <noms des options>.
Explication:	L'assistant de mise à niveau n'a pas pu valider le fichier de configuration de l'agent de référentiel ou du serveur PowerCenter car le fichier ne comporte pas une ou plusieurs propriétés requises.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez la ou les propriétés requises au fichier de configuration et revalidez le fichier.

PCSF_10356	Le fichier <nom du fichier> a une extension différente de .cfg. La mise à niveau ne fonctionne qu'avec un fichier .cfg.
Explication:	Vous avez placé un fichier dans le répertoire global_repo, local_repo ou PCServer du répertoire server/upgrade/cfgfiles d'un nœud. Vous ne pouvez cependant mettre à jour que les fichiers de configuration d'agent de référentiel ou PowerCenter ayant une extension .cfg. L'assistant de mise à niveau ne peut valider ou mettre à niveau le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Si le fichier est un fichier de configuration d'agent de référentiel ou du serveur PowerCenter, renommez-le avec la bonne extension. Si le fichier n'est pas un fichier de configuration, supprimez-le du répertoire de mise à niveau ou ignorez l'erreur.
PCSF_10357	Le fichier <nom du fichier> contient le service <nom du service> qui existe déjà dans le domaine <nom du domaine>.
Explication:	La propriété <RepositoryName> ou <ServerName> du fichier de configuration d'agent de référentiel ou du serveur PowerCenter correspond au nom du Repository Service ou de l'Intégration Service dans le domaine. L'assistant de mise à niveau n'a donc pas pu mettre à niveau le fichier de configuration.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez déjà mis à niveau le fichier de configuration d'agent de référentiel ou du serveur PowerCenter, ignorez l'erreur et ne mettez pas à niveau le fichier de configuration. Si vous voulez remettre à niveau le fichier de configuration, supprimez le service du domaine et remettez à niveau le fichier.
PCSF_10358	Répertoire des fichiers de configuration de mise à niveau introuvable dans le nœud <nom du nœud>.
Explication:	Vous avez sélectionné un nœud contenant les fichiers de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter pour la mise à niveau dans l'assistant de mise à niveau. Cependant, le répertoire server/upgrade/cfgfiles n'existe pas dans le nœud. Le répertoire a été supprimé après l'installation.
Réponse de l'utilisateur :	Créez le répertoire et placez les fichiers de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter dans les répertoires global_repo, local_repo et PCServer du répertoire server/upgrade/cfgfiles du nœud, puis revalidez les fichiers.
PCSF_10359	Le fichier <nom du fichier> contient le service <nom du service> qui existe déjà dans d'autres fichiers de configuration sélectionnés pour la mise à niveau.
Explication:	La valeur de la propriété <RepositoryName> ou <ServerName> du fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter correspond à la même propriété dans un autre fichier de configuration sous le répertoire server/upgrade/cfgfiles dans le nœud. Tous les fichiers de configuration que vous voulez mettre à jour doivent contenir des valeurs de propriétés <RepositoryName> ou <ServerName> différentes. Le répertoire de mise à niveau contient peut-être des fichiers de configuration dupliqués.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le fichier de configuration a des valeurs uniques pour les propriétés <RepositoryName> ou <ServerName>, puis revalidez les fichiers.
PCSF_10360	Le fichier <nom du fichier> qui contient la configuration de Integration Service <nom du service> est associé au Repository Service <nom du service>. Repository Service introuvable dans le domaine <nom du domaine>.
Explication:	Le fichier de configuration du serveur PowerCenter contient un référentiel associé qui n'a pas de Repository Service correspondant dans le domaine. L'assistant de mise à niveau nécessite des informations provenant du référentiel pour mettre à niveau le serveur PowerCenter. L'assistant de mise à niveau n'a donc pas pu mettre à niveau le serveur PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur :	Mettez à niveau l'agent du référentiel et le référentiel associé avant de mettre à niveau le serveur PowerCenter.
PCSF_10361	La configuration de Integration Service <nom du service> est associée au Repository Service <nom du service>. Repository Service est introuvable dans le domaine <nom de domaine> et dans la liste des fichiers de configuration sélectionnés pour la mise à niveau.
Explication:	Le fichier de configuration du serveur PowerCenter contient un référentiel associé qui n'a pas de Repository Service correspondant dans le domaine ou dans l'un des fichiers de configuration de l'agent de référentiel que vous voulez mettre à niveau. L'assistant de mise à niveau ne pourra pas mettre à niveau le fichier de configuration de PowerCenter sans un Repository Service mis à niveau pour le référentiel associé.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le domaine a un Repository Service mis à niveau pour le référentiel associé ou que le répertoire de mise à niveau comporte un fichier de configuration de l'agent du référentiel pour le référentiel associé. Sinon, supprimez le fichier de configuration du serveur PowerCenter du répertoire de mise à niveau.
PCSF_10374	Échec de conservation de <objet> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	PowerCenter n'a pas pu créer l'objet en raison de l'erreur de base de données indiquée.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur de base de données.
Explication:	La commande <i>infasetup</i> DefineDomain a permis de créer un domaine sur IBM DB2 et la taille de la page par défaut de l'espace de table principal est trop petite.
Réponse de l'utilisateur :	Si le type de base de données de configuration du domaine est IBM DB2, assurez-vous que la taille de la page par défaut de l'espace de table principal est d'au moins 16 K.
PCSF_10386	Impossible de décrypter le mot de passe de l'option <nom d'option>. Le mot de passe est peut-être corrompu. Veuillez utiliser l'installation précédente de PowerCenter pour régénérer le mot de passe, et réessayez.
Explication:	L'assistant de mise à niveau ne peut pas décrypter le mot de passe crypté dans le fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez <i>pmpasswd</i> dans la version précédente de PowerCenter pour crypter le mot de passe. Corrigez le mot de passe dans le fichier de configuration, revalidez le fichier de configuration, et remettez à jour le fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter.
PCSF_10389	Le fichier de configuration <nom du fichier de configuration> de l'agent du référentiel se trouve dans le répertoire PCServer. Ce répertoire ne doit contenir que les fichiers de configuration du serveur PowerCenter.
Explication:	Le fichier de configuration de l'agent du référentiel ne se trouve pas dans le bon répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Déplacez le fichier de configuration de l'agent du référentiel vers le répertoire global_repo ou local_repo.
PCSF_10391	Le fichier de configuration contient une ou des options obligatoires <noms des options> sans valeur renseignée.
Explication:	Une ou des propriétés des fichiers de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter n'ont pas de valeur correspondante.

Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une valeur pour la propriété dans le fichier de configuration et revalidez et remettez à niveau le fichier de configuration.
PCSF_10392	<texte d'erreur>
Explication:	La configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter contient une erreur et l'assistant de mise à niveau ne peut pas mettre à niveau le fichier de configuration.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message et revalidez et remettez à niveau le fichier de configuration.
PCSF_10402	Impossible de valider le répertoire de journaux <disque partagé> en raison de l'erreur <erreur>.
Explication:	Les autorisations du disque partagé n'ont pas été validées.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin d'accès et le répertoire. L'utilisateur qui démarre les services Informatica sur le nœud doit avoir des autorisations d'écriture sur le répertoire.
PCSF_10404	Impossible de créer le répertoire de journaux <répertoire partagé>.
Explication:	Le répertoire partagé ne peut être créé car il n'est pas valide, ou l'utilisateur n'a pas l'autorisation nécessaire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin d'accès et le répertoire. L'utilisateur qui démarre les services Informatica sur le nœud doit avoir des autorisations d'écriture sur le répertoire.
PCSF_10408	Échec à la ligne n°<numéro de ligne> car l'option ne possède pas de valeur.
Explication:	Le fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter contient une propriété sans valeur associée à un numéro de ligne spécifique.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la valeur de la propriété au numéro de ligne dans le fichier de configuration, et revalidez et remettez à niveau le fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter.
PCSF_10410	Le fichier de configuration <nom du fichier de configuration> du serveur PowerCenter se trouve dans le répertoire global_repo ou local_repo. Ces répertoires ne doivent contenir que des fichiers de configuration d'agent du référentiel.
Explication:	Le fichier de configuration du serveur PowerCenter ne se trouve pas dans le bon répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Déplacez le fichier de configuration du serveur PowerCenter vers le répertoire PCServer.
PCSF_10414	<texte d'erreur> Utilisez la version précédente de PowerCenter pour sauvegarder le contenu du référentiel et le restaurer dans un nouveau référentiel, sous un nom composé de caractères valides. Ré exécutez ensuite l'utilitaire de mise à niveau.
Explication:	La propriété <RepositoryName> de l'agent du référentiel contient un caractère de tabulation, un espace à la fin, ou l'un des caractères suivants : ? " : < > * / \ .
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le référentiel, restaurez-le sous un nom ne comportant pas ces caractères, puis remettez à niveau le fichier de configuration de l'agent du référentiel.

PCSF_10421	Erreur d'analyse du fichier de configuration de mise à niveau à la ligne n° <numéro de ligne>. La chaîne de fin */ du commentaire de bloc doit se trouver en fin de ligne.
Explication:	Dans un fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter, la chaîne de fin du commentaire de bloc "*/" apparaît au milieu d'une ligne, mais ne peut être présente qu'à la fin d'une ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le fichier de configuration et placez la chaîne du commentaire de bloc à la fin de la ligne. Après cela, revalidez et remettez à niveau le fichier de configuration.
PCSF_10422	Erreur d'analyse du fichier de configuration de mise à niveau. Le début du commentaire de bloc a été détecté à la ligne n° <numéro de ligne> ; toutefois, la chaîne de fin */ du commentaire de bloc est introuvable.
Explication:	Vous avez démarré un bloc de commentaire non terminé dans le fichier de configuration de l'agent du référentiel ou du serveur PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le fichier de configuration et placez la chaîne du commentaire de fin dans le fichier. Après cela, revalidez et remettez à niveau le fichier de configuration.
PCSF_10423	Le fichier <nom du fichier> est un fichier de configuration de l'agent du référentiel. Sélectionnez un fichier de configuration du serveur PowerCenter ou modifiez le type de fichier de configuration.
Explication:	Dans l'assistant de mise à niveau, vous avez choisi un fichier de configuration de l'agent de référentiel, mais vous avez sélectionné un type de fichier serveur PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un fichier de configuration du serveur PowerCenter ou modifiez le type de fichier.
PCSF_10424	Le fichier <nom du fichier> est un fichier de configuration du serveur PowerCenter. Sélectionnez un fichier de configuration d'agent du référentiel ou modifiez le type de fichier de configuration.
Explication:	Dans l'assistant de mise à niveau, vous avez choisi un fichier de configuration serveur PowerCenter, mais vous avez sélectionné un type de fichier d'agent du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un fichier de configuration d'agent du référentiel ou modifiez le type de fichier.
PCSF_10426	Serveur <nom du serveur> introuvable dans le référentiel <nom du référentiel>.
Explication:	Le serveur PowerCenter n'est pas enregistré dans le référentiel associé du fichier de configuration du serveur PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Enregistrez le serveur PowerCenter dans le référentiel associé de la version précédente de PowerCenter. Déplacez le fichier de configuration vers le répertoire server/upgrade/cfgfiles/ PCServer sur le nœud et revalidez et remettez à jour le serveur PowerCenter.
PCSF_10427	L'option a une valeur non valide <valeur non valide>.
Explication:	L'option contient une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la valeur par défaut.
PCSF_10428	Le numéro d'option <valeur non valide> possède un format non valide.
Explication:	Un numéro d'option contenait un format numérique non valide.

Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la valeur par défaut.
PCSF_10429	L'option obligatoire <nom de l'option> est manquante.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides avec l'option obligatoire manquante.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le domaine, corrigez le fichier de sauvegarde XML, et restaurez le domaine.
PCSF_10430	Option dupliquée <nom de l'option dupliquée> trouvée.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides avec une option dupliquée.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le domaine, corrigez le fichier de sauvegarde XML, et restaurez le domaine.
PCSF_10431	Option inconnue <nom de l'option> trouvée.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides avec une option inconnue.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le domaine, corrigez le fichier de sauvegarde XML, et restaurez le domaine.
PCSF_10432	Groupe d'options <groupe d'options attendu> incorrectement nommé en <groupe d'options actuel>.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides avec un nom de groupe d'options erroné.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le domaine, corrigez le fichier de sauvegarde XML, et restaurez le domaine.
PCSF_10433	Le champ Option ne peut pas être vide.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides avec une option vide.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le domaine, corrigez le fichier de sauvegarde XML, et restaurez le domaine.
PCSF_10434	L'option spécifiait une adresse e-mail non valide <adresse e-mail entrée>.
Explication:	Les métadonnées du domaine ne sont pas valides avec une adresse e-mail non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le domaine, corrigez le fichier de sauvegarde XML, et restaurez le domaine.
PCSF_10436	Valeur inconnue <valeur inconnue> trouvée.
Explication:	Une valeur inconnue a été rencontrée dans un objet.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
PCSF_10439	Échec de chargement de la liste de pages de code : <message d'exception SDK du gestionnaire de paramètres locaux>
Explication:	Le chargement de la liste de pages de code a échoué pendant l'extraction depuis le gestionnaire de paramètres locaux.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

PCSF_10440	La valeur <valeur> contient des espaces non valides.
Explication:	Une valeur contient des espaces non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez tous les espaces de la valeur.
PCSF_10441	Référence à un domaine lié <nom du domaine> non définie.
Explication:	Tentative de communication avec un domaine lié absent des métadonnées du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez le domaine lié approprié, puis réessayez.
PCSF_10442	Échec de suppression des tables de domaine.
Explication:	La connexion à la base de données n'a pas pu supprimer le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données est en cours d'exécution.
PCSF_10443	L'architecture du processeur <nom de l'architecture> n'est pas prise en charge.
Explication:	Le nœud démarre sur une plateforme non prise en charge.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez PowerCenter uniquement sur des plateformes prises en charge.
PCSF_10445	L'option <nom de l'option> est supérieure à l'option <nom de l'option>.
Explication:	La valeur minimale d'une option est supérieure à la valeur maximale d'une option.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la valeur minimale soit inférieure ou égale au maximum.
PCSF_10446	La taille de mémoire Option <valeur non valide> doit être vide ou être un nombre suivi d'un K ou M facultatif.
Explication:	Une option de nombre contenait un format de taille de mémoire non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Veuillez entrer un format de taille de mémoire valide.
PCSF_10458	Le nom de base de données ne doit pas être défini avec la chaîne de connexion.
Explication:	Vous avez spécifié à la fois le nom de service de base de données et la chaîne de connexion à la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'option -DatabaseServiceName ou -DatabaseConnectionString, et non les deux.
PCSF_10459	Le nom de base de données ne doit pas être défini avec la chaîne de connexion.
Explication:	Vous avez spécifié à la fois le nom de service de base de données et la chaîne de connexion à la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'option -DatabaseServiceName ou -DatabaseConnectionString, et non les deux.

PCSF_10460	Vous devez spécifier soit le nom de service de la base de données, soit la chaîne de connexion.
Explication:	Vous avez spécifié à la fois le nom de service de base de données et la chaîne de connexion à la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'option -DatabaseServiceName ou -DatabaseConnectionString, et non les deux.
PCSF_10464	La variable du processus de service <nom de la variable du processus de service> n'est pas un chemin absolu. Définissez un chemin absolu pour \$WorkflowLogDir et \$PMStorageDir dans les propriétés du processus de Integration Service avant d'utiliser les profils du système d'exploitation.
Explication:	\$WorkflowLogDir et \$PMStorageDir n'ont pas de chemins absolus définis dans les propriétés du processus de Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez des chemins absolus pour \$WorkflowLogDir et \$PMStorageDir dans les propriétés du processus de Integration Service avant d'utiliser les profils du système d'exploitation.
PCSF_10507	Integration Service ne peut pas utiliser les profils du système d'exploitation sur le nœud Windows <nom du nœud> dans <nom du service>.
Explication:	Les Integration Services peuvent utiliser les profils du système d'exploitation sur les nœuds UNIX. Integration Service ne peut pas utiliser les profils du système d'exploitation sur les nœuds Windows.
Réponse de l'utilisateur :	Activez les profils du système d'exploitation pour un Integration Service exécuté sur les nœuds UNIX. Désactivez les profils de système d'exploitation pour Integration Service.
PCSF_10524	Le type de base de données sélectionné <type de base de données> ne prend pas en charge les espaces de table.
Explication:	Le type de base de données que vous avez spécifié ne prend pas en charge les espaces de table.
Réponse de l'utilisateur :	Excluez l'option -tablespace de la commande.
PCSF_10535	Impossible de lire le répertoire d'installation et la version de PowerCenter depuis nodemeta.xml.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas lire les valeurs pour le répertoire d'installation de PowerCenter et la version de PowerCenter dans nodemeta.xml. Le gestionnaire de service n'a donc pas pu démarrer le nœud. Cette erreur se produit lorsque nodemeta.xml contient des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez les métadonnées du domaine dans la base de données de configuration du domaine, utilisez <i>infasetup</i> pour redéfinir le nœud, et redémarrez le nœud.
PCSF_10536	Impossible de démarrer le nœud car nodemeta.xml ne contient pas les valeurs du répertoire d'installation ou de la version PowerCenter.
Explication:	nodemeta.xml pour le nœud ne contient pas les valeurs du répertoire d'installation ou de la version PowerCenter. Le gestionnaire de service n'a donc pas pu démarrer le nœud. Cette erreur peut se produire si vous modifiez nodemeta.xml et que vous ne spécifiez pas les valeurs correctes pour le répertoire d'installation ou la version PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez les métadonnées du domaine dans la base de données de configuration du domaine, utilisez <i>infasetup</i> pour redéfinir le nœud, et redémarrez le nœud.
PCSF_10537	Impossible d'exécuter le service d'application <nom du service> de la version <version du service> sur le nœud <nom du nœud>.
Explication:	Vous ne pouvez pas exécuter le service d'application sur le nœud car la version de PowerCenter requise pour exécuter le service n'est pas installée sur le nœud. Dans un domaine de version mixte, la version de PowerCenter pour le service doit être installée sur le nœud où vous voulez exécuter le service.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez l'assignation de nœud pour le service par un nœud contenant la version requise de PowerCenter.
PCSF_10538	Impossible de créer le service d'application <nom du service> version <version du service> dans le domaine version <version du domaine>.
Explication:	Vous ne pouvez pas créer le service car le domaine actuel ne contient pas la version de PowerCenter pour laquelle vous voulez créer le service.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un service d'application du service dont la version est prise en charge par le domaine.
PCSF_46000	INFA_DOMAINS_FILE n'est pas défini dans la variable d'environnement.
Explication:	Vous pouvez utiliser la variable d'environnement INFA_DOMAINS_FILE pour stocker le chemin domains.infa. Vous recevrez une erreur si la variable d'environnement INFA_DOMAINS_FILE n'est pas définie.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez la variable d'environnement INFA_DOMAINS_FILE, et définissez le chemin vers le fichier domains.infa. Par défaut, le fichier domains.infa se trouve dans le répertoire infa_home.
PCSF_46002	Échec de communication avec le serveur à <adresse du serveur>.
Explication:	La demande a dépassé le délai imparti à cause d'une connexion non valide, ou le domaine n'est pas en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Effectuez un ping sur le domaine avec le ping <i>infacmd</i> et indiquez l'adresse de la passerelle. Si la connexion n'est pas valide, le ping <i>infacmd</i> ajoute ou met à jour le fichier domains.infa. Si le domaine n'est pas exécuté, demandez à l'administrateur du domaine de démarrer les services Informatica.
Explication:	Le numéro de port HTTPS a été utilisé pour se connecter au domaine PowerCenter depuis le client PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le numéro de port HTTP pour vous connecter au domaine PowerCenter depuis le client PowerCenter.
PCSF_46003	Échec de compréhension de la réponse <texte la réponse> provenant du serveur à <adresse du serveur> : <texte d'erreur>.
Explication:	Un composant PowerCenter n'a pas pu comprendre la réponse d'un service PowerCenter en raison d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur indiquée dans le message.

PCSF_46006	Le nom du domaine n'est pas spécifié.
Explication:	Les programmes de ligne de commande requièrent le nom du domaine que vous avez indiqué comme option sur l'invite de commande. Si vous entrez ces informations de façon erronée, une erreur se produira.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez entré le nom du domaine correctement sur l'invite de commande. Vous pouvez éventuellement stocker le nom de domaine comme variable d'environnement INFA_DEFAULT_DOMAIN. Si vous avez plusieurs domaines, choisissez un domaine par défaut.
PCSF_46007	Aucune connectivité de passerelle n'a été indiquée pour le domaine <nom du domaine>.
Explication:	Le fichier domains.infa ne contient pas les informations nécessaires pour se connecter au domaine, ou domains.infa n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Effectuez un ping sur le domaine avec le ping <i>infacmd</i> et indiquez l'adresse de la passerelle. Si la connexion n'est pas valide, le ping <i>infacmd</i> ajoute ou met à jour domains.infa. Si le domaine n'est pas exécuté, demandez à l'administrateur du domaine de démarrer les services Informatica. Si vous avez essayé de vous connecter à un référentiel avec le client PowerCenter, supprimez le référentiel dans le navigateur et ajoutez à nouveau le référentiel.
PCSF_46008	Impossible de se connecter au domaine <adresse du domaine> pour rechercher le service <nom du service>.
Explication:	Le gestionnaire de service sur la passerelle n'est pas en cours d'exécution et ne peut pas accepter la demande.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le ping <i>infacmd</i> pour vérifier que le domaine est exécuté et que les paramètres de connexion sont correctement configurés. Si le domaine est en cours d'exécution, <i>infacmd</i> affiche le nom d'hôte et le numéro de port du domaine. Si le domaine est arrêté ou indisponible, demandez à l'administrateur du domaine de démarrer les services Informatica. Contactez le support client international Informatica si le domaine est en cours d'exécution et que vous continuez à recevoir une erreur.
PCSF_46009	Type non valide <type d'objet> rencontré. Échec de création d'une instance d'objet.
Explication:	La demande a dépassé le délai imparti à cause d'une connexion non valide, ou le domaine n'est pas en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Effectuez un ping sur le domaine avec le ping <i>infacmd</i> et indiquez l'adresse de la passerelle. Si la connexion n'est pas valide, le ping <i>infacmd</i> ajoute ou met à jour le fichier domains.infa. Si le domaine n'est pas exécuté, demandez à l'administrateur du domaine de démarrer les services Informatica.
Explication:	Le numéro de port HTTPS a été utilisé pour se connecter au domaine PowerCenter depuis le client PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le numéro de port HTTP pour vous connecter au domaine PowerCenter depuis le client PowerCenter.
PCSF_46010	Impossible d'analyser le message : <motif de l'erreur>
Explication:	Vous avez indiqué un nom de domaine, un nom d'hôte de passerelle ou un numéro de port incorrect depuis une application de client PowerCenter, tel que <i>pmcmd</i> ou le concepteur.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous utilisez les informations de passerelle correctes. Si les informations de passerelle sont correctes et que vous recevez toujours cette erreur, contactez le support client international Informatica.
Explication:	Le service du domaine n'a pas pu analyser le message SOAP reçu d'un client distant, tel qu'un serveur FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages connexes du journal. Contactez le support client international Informatica.
PCSF_46012	Impossible d'écrire sur le fichier <nom du fichier>.
Explication:	Le fichier domains.infa est en lecture seule, ou il n'y a plus assez d'espace disque libre.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le fichier domains.infa n'est pas en lecture seule, ou qu'il y a suffisamment d'espace disque libre.
PCSF_46013	Impossible de se connecter à l'URL < URL > pour entreprendre l'opération <nom de l'opération> du service <nom du service>.
Explication:	Un client ou un service a tenté de se connecter à l'URL pour entreprendre une opération. L'opération a cependant échoué car le client ou le service n'a pas pu se connecter à l'URL pendant le délai de résilience.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom d'hôte et le numéro de port de l'URL et retentez l'opération.
PCSF_46014	Impossible de se connecter à la passerelle pour rechercher le service <service>.
Explication:	Le composant PowerCenter n'a pas pu se connecter au gestionnaire de service sur le nœud de passerelle pour rechercher un service pendant le délai de résilience pour le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nœud de passerelle est en cours d'exécution.
PCSF_46015	Un jeton inattendu a été rencontré lors de la désérialisation.
Explication:	Erreur interne. Un jeton inattendu a été rencontré lors de la lecture d'un objet.
Réponse de l'utilisateur :	Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

Messages PETL

PETL_24042	Le DTM préparateur a expiré après une attente de <durée en secondes> secondes de la connexion du DTM Master.
Explication:	Le processus DTM Master n'a pas pu se connecter au processus DTM préparateur. Le processus DTM Master s'est peut-être arrêté de façon inattendue. Le processus DTM Master peut se trouver sur un autre nœud ou il y a peut-être une panne de réseau.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24045	Le DTM Master n'a pas réussi à se connecter au DTM préparateur.
Explication:	Le processus DTM Master n'a pas réussi à se connecter au processus DTM préparateur. Il peut y avoir une panne de réseau et les processus DTM Master et DTM préparateur sont exécutés sur des nœuds différents. Le processus DTM préparateur s'est peut-être arrêté de façon inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24046	Le DTM Master a expiré après <durée en secondes> secondes lors d'une tentative de connexion au DTM préparateur.
Explication:	Le processus DTM Master a dépassé le délai de connexion au processus DTM préparateur. Les processus DTM Master et DTM préparateur sont peut-être exécutés sur des nœuds différents et il y a une panne de réseau. Le processus DTM préparateur s'est peut-être arrêté de façon inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24048	Le DTM Master a échoué lors de l'obtention de la session préparée depuis le DTM préparateur.
Explication:	Le processus DTM Master n'a pas pu se connecter au processus DTM préparateur. Les processus DTM Master et DTM préparateur se trouvent peut-être sur des nœuds différents et il y a une panne de réseau. Le processus DTM préparateur s'est peut-être arrêté de façon inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24049	Échec d'obtention des propriétés d'initialisation du processus de service principal pour la phase de préparation <message d'erreur> avec le code d'erreur <code d'erreur>.
Explication:	Le processus DTM préparateur n'a pas réussi à récupérer les propriétés d'exécution depuis Integration Service en raison d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le message d'erreur du code d'erreur renvoyé pour déterminer la cause de cette erreur.

PETL_24061	Le DTM Master a dépassé le temps d'attente maximum en attendant que tous les DTM en travail se connectent.
Explication:	Le processus DTM Master a attendu plus longtemps que la durée maximale d'attente allouée pour la connexion des processus DTM en travail. Le nœud qui exécute le processus DTM en travail peut avoir échoué, ou il y a un problème de connectivité au processus DTM en travail. Le processus DTM en travail s'est également peut-être arrêté de façon inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24063	Le DTM préparateur a rencontré une erreur <message d'erreur> avec le code d'erreur <code d'erreur> durant la notification à Integration Service du statut de phase de préparation.
Explication:	Une erreur a empêché le processus DTM préparateur de se connecter à Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le message du code d'erreur renvoyé pour déterminer la cause de cette erreur.
PETL_24064	Le thread <ID thread> a attendu un message pendant <durée en secondes> secondes. Le nombre actuel de tentatives est <nombre de tentatives> et le nombre maximal de tentatives est <nombre maximal de tentatives>.
Explication:	Une erreur a empêché le processus DTM préparateur de se connecter à Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le message du code d'erreur renvoyé pour déterminer la cause de cette erreur.
PETL_24065	Erreur : le thread <nom du thread> a dépassé le temps d'attente maximum de la réponse du DTM Master.
Explication:	Un processus DTM en travail a attendu plus longtemps que la durée maximale d'attente allouée pour la réponse du processus DTM Master.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24066	La connexion DTM Master avec le DTM en travail exécutant le groupe de partition exécuté <ID du groupe de partition> a été interrompue de manière inattendue. Le DTM Master va abandonner la procédure.
Explication:	Le processus DTM Master a détecté qu'un processus DTM en travail a échoué de façon inattendue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.

PETL_24067	La connexion DTM en travail avec le DTM Master a été interrompue de manière inattendue. Le DTM en travail arrêtera la session en traitement.
Explication:	Le processus DTM en travail a détecté qu'une connexion au processus DTM Master a échoué. Les processus DTM Master et DTM en travail se trouvent peut-être sur des nœuds différents et il y a une panne de réseau.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
PETL_24072	Erreur : le thread <nom du thread> n'a pas réussi à obtenir une réponse du DTM Master.
Explication:	Erreur interne. Le processus DTM Master n'a pas pu répondre au thread pour les raisons suivantes : panne de réseau, utilisation maximale du processeur, nombre maximal de processus sur le nœud, ou aucun port disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session. Si le problème existe, contactez le support client international Informatica.
PETL_24074	Echec d'envoi des mise à jour vers le process master service. L'exécution de la session sera abandonnée.
Explication:	Le processus DTM Master n'a pas pu envoyer de mises à jour au process master service.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour voir si le processus DTM a démarré sur le nœud. Si le processus DTM a démarré et s'est arrêté de façon inattendue, l'erreur est interne. Si l'erreur n'est pas interne, contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problèmes de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution. Réexécutez la session.

Messages PMF

PMF_15000	Échec de lecture depuis le fichier <nom du fichier>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à lire le fichier. Le fichier peut être déjà ouvert, ou le disque peut être corrompu.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les erreurs connexes du journal de session.
PMF_15001	Échec d'écriture sur le fichier, l'espace libre sur le périphérique est peut-être insuffisant.
Explication:	Le disque dur est plein.
Réponse de l'utilisateur :	Contrôlez l'espace libre du disque, et consultez les erreurs connexes du journal de session.

PMF_15002	Échec de recherche dans le fichier <nom du fichier>.
Explication:	Le pointeur de fichier n'a pas pu localiser le fichier. Vous avez peut-être supprimé ou déplacé le fichier, ou le disque dur peut être corrompu.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les erreurs connexes du journal de session.
PMF_15003	Le format du fichier <nom du fichier> n'est pas correct.
Explication:	Vous avez peut-être altéré le format du fichier. Par exemple, vous avez remplacé le fichier par un autre.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez une copie précédente du fichier ayant le format correct.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PMF_15004	Impossible d'ouvrir le fichier <nom de fichier>.
Explication:	Le compte des services Informatica ou le profil du système d'exploitation n'a pas les autorisations d'écriture sur le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez des autorisations d'écriture sur le fichier au compte des services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
Explication:	Integration Service n'a pas pu localiser le fichier spécifié car le nom de fichier ou le répertoire de cache indiqué est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez le nom de fichier et le répertoire de cache d'agrégation correct dans le gestionnaire de workflow.
PMF_15005	Le fichier <nom du fichier> est inconnu en raison d'une erreur issue d'une exécution précédente.
Explication:	Le système s'est fermé de façon inattendue pendant l'exécution précédente.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le fichier de sauvegarde <i>filename.bak</i> .
PMF_15006	Échec de création du fichier <nom du fichier> car le fichier existe et contient des données.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à supprimer le fichier précédent, a détecté un fichier contenant des données et n'a pas pu l'écraser.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier et supprimez-le manuellement, ou renommez-le. Réexécutez la session.
PMF_15007	Échec de lecture du fichier <nom du fichier> car l'en-tête de fichier PowerCenter/Powermart est corrompu.
Explication:	Le fichier peut-être corrompu en raison d'une panne du système principal lors de l'exécution précédente d'une session.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le fichier de sauvegarde <i>filename.bak</i> , s'il est disponible, et réexécutez la session.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PMF_15008	E/S requises pour ID de fichier non valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le fichier de sauvegarde <i>filename.bak</i> . Contactez le support client international Informatica.
PMF_15009	Le nom du fichier spécifié <nom du fichier> dépasse la longueur maximale de 256 caractères.
Explication:	Erreur interne. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PMF_15010	Le nombre de fichiers est supérieur au nombre maximal, qui est de 256.
Explication:	Le cache excède 500 Go.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PMF_15011	Impossible d'allouer de la mémoire.
Explication:	Erreur lors de l'allocation du tas de mémoire. Les ressources système peuvent être faibles.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez des ressources existantes. Augmentez l'espace d'échange. Vous devrez peut-être ajouter de la RAM au système.
PMF_15012	Impossible de supprimer le fichier <nom du fichier cache>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>.
Explication:	Ce fichier peut être en cours d'utilisation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la session en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez l'erreur système.
PMF_15013	Impossible de renommer le fichier <nom du fichier cache> en <nom du fichier cache>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>.
Explication:	Ce fichier peut être en cours d'utilisation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la session en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez l'erreur système.
PMF_15014	Impossible d'appliquer la commande stat au fichier <nom du fichier cache>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>.
Explication:	Échec de l'appel d'obtention des propriétés du fichier cache.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PMF_15016	Échec d'obtention d'un verrou partagé sur le fichier <nom du fichier cache>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>.
Explication:	Le fichier peut être en cours d'utilisation. Une session peut être en train d'écrire sur le fichier.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la session en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez l'erreur système.
PMF_15017	Échec d'obtention d'un verrou exclusif sur le fichier <nom du fichier cache>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>.
Explication:	Le fichier peut être en cours d'utilisation. Une session peut être en train d'écrire sur le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la session en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez l'erreur système.
PMF_15018	Échec de déverrouillage du fichier <nom du fichier cache>. L'erreur système est : <numéro d'erreur> <message d'erreur>.
Explication:	Le fichier peut être en cours d'utilisation. Une session peut être en train de lire ou d'écrire sur le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la session en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez l'erreur système.
PMF_15019	Échec d'ouverture du fichier <nom de fichier>.
Explication:	Le fichier peut être en cours d'utilisation. Une autre session utilisant ce fichier peut être en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Attendez la fin de la session.

Messages PMJVM

PMJVM_42011	Échec de fermeture par le processus DTM de la session JVM.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune action n'est requise car le système d'exploitation met fin à la session JVM lorsque le processus DTM se termine.

Messages PR

PR_18001	L'instance de qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une source d'arborescence <nom de définition source d'arborescence> et un écrasement d'extraction. L'écrasement d'extraction sera ignoré.
Explication:	Le qualificateur source d'application répertorié est connecté à une définition source d'arborescence PeopleSoft importée et comporte un écrasement d'extraction. Vous ne pouvez pas utiliser d'écrasements d'extraction pour les sources d'arborescence importées.

Réponse de l'utilisateur :	<p>Integration Service ignore l'écrasement d'extraction. Si vous souhaitez effectuer un écrasement d'extraction sur les enregistrements connectés au qualificateur source d'application, connectez la définition source d'arborescence à un autre qualificateur source d'application.</p> <p>Pour éviter que ce message ne s'affiche à nouveau, supprimez l'écrasement d'extraction des propriétés de session.</p>
PR_18003	L'arborescence <nom d'arborescence> avec le SetId <setid d'arborescence> et la date d'effet <date> n'a pas été créée.
Explication:	L'arborescence répertoriée n'existe pas dans le système source PeopleSoft ou comporte des conditions inattendues.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez s'il y a des problèmes dans l'arborescence du système source PeopleSoft. Contactez le support technique PeopleSoft au besoin.
Explication:	Aucun port de l'arborescence répertoriée n'est connecté au qualificateur source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous n'avez pas besoin de l'arborescence dans le mappage, supprimez la définition source d'arborescence. Sinon connectez les ports nécessaires à un qualificateur source d'application.
PR_18004	Une instance de qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte plusieurs arborescences jointes.
Explication:	Le qualificateur source d'application répertorié est associé ou connecté à plusieurs définitions source d'arborescence PeopleSoft. Vous pouvez associer ou connecter seulement une définition source d'arborescence importée à un qualificateur source d'application unique.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Déconnectez l'une des définitions source d'arborescence du qualificateur source d'application. Ou supprimez l'une des définitions source d'arborescence associées.</p> <p>Pour utiliser plusieurs sources d'arborescence importées dans un mappage unique, créez un qualificateur source d'application pour chaque source d'arborescence importée que vous souhaitez utiliser. Utilisez une transformation Jointure pour joindre deux sources d'arborescence liées.</p>
PR_18005	L'arborescence peut uniquement être jointe à l'enregistrement détaillé : <nom d'enregistrement PeopleSoft>.
Explication:	Vous avez connecté ou associé une arborescence importée et un enregistrement dans un qualificateur source d'application, et l'enregistrement n'est pas l'enregistrement détaillé de l'arborescence.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Vous pouvez connecter ou associer une arborescence importée avec un enregistrement non détaillé si celui-ci est lié à l'enregistrement détaillé et que vous connectez ou associez l'enregistrement détaillé au qualificateur source d'application.</p> <p>Vous pouvez connecter l'arborescence et l'enregistrement non détaillé à des qualificateurs source d'application distincts et les joindre à une transformation Jointure.</p> <p>Pour déterminer quel enregistrement fournit les données détaillées d'une arborescence, ouvrez la définition source d'arborescence dans le concepteur de mappage et cliquez sur l'onglet Attributs.</p>

PR_18006	Toutes les sources ne sont pas liées dans le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application>.
Explication:	Vous avez tenté de connecter ou d'associer deux sources non liées dans le qualificateur source d'application répertorié. Vous pouvez seulement connecter ou associer des sources liées dans un qualificateur source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Déconnectez l'une des sources non liées. Supprimez l'une des définitions source associées.
PR_18007	Une erreur interne est survenue dans le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PR_18009	Erreur de conversion de <chaîne> en Date. Erreur interne.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PR_18010	L'arborescence <nom d'arborescence> a changé après que l'exécution de la session a été démarrée.
Explication:	L'arborescence répertoriée a changé dans le système PeopleSoft après qu'Integration Service a démarré la session.
Réponse de l'utilisateur :	Integration Service exécute la session avec la version de l'arborescence telle qu'elle était au début de la session. Si ce n'est pas la version que vous souhaitez, corrigez les cibles de session et réexécutez la session.
PR_18011	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte un port projeté sans lien entrant.
Explication:	Le qualificateur source d'application répertorié comporte un port de sortie connecté et le port d'entrée correspondant n'est pas connecté.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez le port d'entrée nécessaire ou déconnectez le port de sortie connecté.
PR_18012	Erreur SQL <instruction SQL>.
Explication:	Erreur interne. Integration Service a rencontré une erreur dans l'instruction SQL répertoriée.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PR_18013	Avertissement : La transformation Qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> a plus de ports triés que de ports de sortie projetés.
Explication:	Dans un qualificateur source d'application, l'option Nombre de ports triés sur l'onglet Propriétés comporte une valeur supérieure au nombre de ports de sortie connectés.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la valeur du nombre de ports triés ou augmentez le nombre de ports de sortie connectés dans le qualificateur source d'application.

PR_18020	La table de langue <nom de table de langue>, pour la table de base <nom de table de base>, ne comporte pas de lignes pour la langue <code de langue>.
Explication:	La connexion d'application de la session spécifie un code de langue PeopleSoft, et la table source répertoriée dans le message d'erreur ne comporte pas de données connexes pour la langue spécifiée. Lorsqu'il n'y a aucune donnée pour la langue spécifiée, Integration Service renvoie des données depuis la table source de base.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez besoin de données dans la langue spécifiée, celles-ci doivent être saisies dans le système PeopleSoft. S'il vous faut des données dans une autre langue, vous pouvez modifier la connexion d'application ou créer une connexion pour un autre code de langue.
PR_18021	Le qualificateur source d'application <qualificateur source d'application> comporte une requête définie par l'utilisateur <requête> non valide avec une erreur de caractère à l'emplacement <nombre>.
Explication:	Vous avez entré une requête contenant des caractères non valides dans la page de code de connexion à l'application source.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la requête de sorte que tous les caractères soient valides dans la page de code de connexion à la base de données source.
PR_18022	Le qualificateur source d'application <qualificateur source d'application> comporte une clause de filtre <filtre> non valide avec une erreur de caractère à l'emplacement <nombre>.
Explication:	Vous avez entré une condition de filtre contenant des caractères non valides dans la page de code de connexion à l'application.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de filtre de sorte que tous les caractères soient valides dans la page de code de connexion à l'application.
PR_18023	Le qualificateur source d'application <qualificateur source d'application> comporte un écrasement de jointure et/ou de filtre <écrasement de jointure> non valide avec une erreur de caractère à l'emplacement <nombre>.
Explication:	Vous avez entré une condition de jointure et/ou de filtre source contenant des caractères qui ne sont pas valides dans la page de code de connexion à l'application.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez les conditions de jointure et/ou de filtre de sorte que tous les caractères soient valides dans la page de code de connexion à l'application.
PR_18026	La session a échoué car le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> contient une définition de source d'arborescence verticale à laquelle aucun attribut d'arborescence PeopleSoft n'a été assigné. (Fournissez au moins un nom d'arborescence et une date d'effet.)
Explication:	Vous n'avez pas importé d'attributs d'arborescence PeopleSoft dans la définition de source d'arborescence créée.
Réponse de l'utilisateur :	Importez des attributs d'arborescence dans la définition de source d'arborescence créée. Vous pouvez importer les attributs d'arborescence dans la définition de source du concepteur de mappage ou dans les propriétés de session. Vous devez au moins saisir le nom de l'arborescence PeopleSoft et sa date d'effet.

PR_18027	Qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> : Erreur lors de la préparation de la requête pour l'extraction de données de date d'effet.
Explication:	Vous avez défini ce qualificateur source d'application pour qu'il extraie des lignes actuelles depuis un enregistrement à date d'effet pour lequel aucune clé principale ou PeopleSoft n'a été définie.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez ou remplacez l'enregistrement PeopleSoft ou définissez une clé principale ou PeopleSoft dans l'analyseur de source.
Explication:	Vous avez spécifié un ordre de jointure de date d'effet dans ce qualificateur source d'application, et au moins un des enregistrements à date d'effet ne comporte pas de clé principale ou PeopleSoft définie.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez ou remplacez l'enregistrement PeopleSoft ou définissez une clé principale ou PeopleSoft dans l'analyseur de source.
PR_18028	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte un ordre de jointure d'extraction de date d'effet avec des noms de source non valides.
Explication:	Dans le champ Effective Date Join Order, vous avez tapé un nom d'enregistrement PeopleSoft qui n'est pas connecté au qualificateur source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le champ Effective Date Join Order afin d'orthographier correctement chaque nom d'enregistrement PeopleSoft. Les noms d'enregistrements saisis dans le champ Effective Date Join Order doivent correspondre aux enregistrements associés au qualificateur source d'application. Séparez chaque nom d'enregistrement par une virgule.
PR_18029	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte un ordre de jointure d'extraction de date d'effet avec un nombre de source non valide. Ce nombre doit être égal à celui des enregistrements à date d'effet dans le DSQ.
Explication:	Dans le champ Effective Date Join Order, vous avez saisi trop ou pas assez de noms d'enregistrements PeopleSoft.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le champ Effective Date Join Order de sorte que le nombre d'enregistrements saisis soit égal au nombre d'enregistrements associés au qualificateur source d'application. Vérifiez que vous avez séparé chaque nom d'enregistrement PeopleSoft par une virgule.
PR_18030	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> ne peut pas comporter d'ordre de jointure d'extraction de date d'effet si le nombre de sources Effective dated est un.
Explication:	Vous avez saisi un ordre de jointure de date d'effet dans les propriétés de session, mais il n'y a qu'un seul enregistrement de date d'effet connecté au qualificateur source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le texte du champ Effective Date Join Order dans les propriétés de session.
PR_18031	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une date d'extraction non valide.
Explication:	Vous avez saisi la date d'extraction dans un format de date incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez la date d'extraction au format suivant : MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.

PR_18032	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une variable de mappage d'extraction de date qui ne peut pas être développée ou le fichier de paramètres comporte une valeur non valide pour la variable de mappage de date d'extraction.
Explication:	Vous avez entré un paramètre ou une variable de mappage pour l'option de transformation Extract Date qui n'existe pas dans le fichier de paramètres de mappage de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le bon fichier de paramètres de mappage pour la session. Assurez-vous que le fichier de paramètres contient une valeur pour le paramètre ou la variable de mappage saisi pour la date d'extraction.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide dans le fichier de paramètres pour le paramètre ou la variable de mappage de date d'extraction.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur saisie dans le fichier de paramètres de mappage pour le paramètre ou la variable de mappage de date d'extraction est dans un format de type de données correct. Saisissez la valeur au format de date Informatica par défaut : MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.
PR_18033	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une instance d'arborescence <nom de définition de source d'arborescence créée> dont le nom de source via une variable de mappage ne peut pas être développé ou résolu correctement.
Explication:	Vous avez entré un paramètre ou une variable de mappage pour le nom d'arborescence PeopleSoft qui n'existe pas dans le fichier de paramètres de mappage de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le bon fichier de paramètres de mappage pour la session. Vérifiez que le fichier de paramètres contient une valeur pour le paramètre ou la variable de mappage saisi pour le nom d'arborescence PeopleSoft.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide dans le fichier de paramètres pour le paramètre ou la variable de mappage du nom d'arborescence PeopleSoft.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur saisie dans le fichier de paramètres de mappage pour le paramètre ou la variable de mappage du nom d'arborescence PeopleSoft est dans un format de type de données correct.
PR_18034	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une instance d'arborescence <nom de définition de source d'arborescence créée>, dont la date d'effet via une variable de mappage ne peut pas être développée ou résolue correctement.
Explication:	Vous avez entré un paramètre ou une variable de mappage pour l'option Effective Date qui n'existe pas dans le fichier de paramètres de mappage de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le bon fichier de paramètres de mappage pour la session. Vérifiez que le fichier de paramètres contient une valeur pour le paramètre ou la variable de mappage saisi pour l'option Effective Date.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide dans le fichier de paramètres pour le paramètre ou la variable de mappage de l'option Effective Date.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur saisie dans le fichier de paramètres de mappage pour le paramètre ou la variable de mappage de l'option Effective Date est dans un format de type de données correct.

PR_18035	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une instance d'arborescence <nom de définition de source d'arborescence créée>, dont l'option Set ID via une variable de mappage ne peut pas être développée ou résolue correctement.
Explication:	Vous avez entré un paramètre ou une variable de mappage pour l'option Set ID qui n'existe pas dans le fichier de paramètres de mappage de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le bon fichier de paramètres de mappage pour la session. Vérifiez que le fichier de paramètres contient une valeur pour le paramètre ou la variable de mappage saisi pour l'option Set ID.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide dans le fichier de paramètres pour le paramètre ou la variable de mappage de l'option Set ID.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur saisie dans le fichier de paramètres de mappage pour le paramètre ou la variable de mappage de l'option Set ID est dans un format de type de données correct.
PR_18036	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une instance d'arborescence <nom de définition de source d'arborescence créée>, dont l'option Set Control Value via une variable de mappage ne peut pas être développée ou résolue correctement.
Explication:	Vous avez entré un paramètre ou une variable de mappage pour l'option Set Control Value qui n'existe pas dans le fichier de paramètres de mappage de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le bon fichier de paramètres de mappage pour la session. Vérifiez que le fichier de paramètres contient une valeur pour le paramètre ou la variable de mappage saisi pour l'option Set Control Value.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide dans le fichier de paramètres pour le paramètre ou la variable de mappage de l'option Set Control Value.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur saisie dans le fichier de paramètres de mappage pour le paramètre ou la variable de mappage de l'option Set Control Value est dans un format de type de données correct.
PR_18037	Le qualificateur source d'application <nom de qualificateur source d'application> comporte une instance d'arborescence <nom de définition source d'arborescence créée> portant une date d'effet non valide.
Explication:	Vous avez saisi une valeur non valide dans l'option Date d'effet de la définition de source d'arborescence créée dans le concepteur de mappage ou dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la date saisie pour la Date d'effet est bien au format de date Informatica par défaut : MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.
PR_18038	ERREUR : Un ou plusieurs champs utilisés pour partitionner la ou les sources du qualificateur source <nom de qualificateur source d'application> ont été supprimés. Éditez et sauvegardez la session pour corriger les informations de partitionnement.
Explication:	Vous avez défini une clé de partition pour un port dans le qualificateur de source d'application que vous avez supprimé.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la session pour supprimer la clé de partition du qualificateur de source d'application. Puis sauvegardez les informations de la nouvelle partition dans la session et exécutez-la à nouveau.

PR_18040	Qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> : Erreur ! Le champ TO_EFFDT ne peut pas être projeté s'il n'y a aucune clé principale ou PeopleSoft dans la source.
Explication:	Vous avez défini ce qualificateur de source d'application pour qu'il se connecte à un champ TO_EFFDT à partir d'une source pour laquelle aucune clé principale ou PeopleSoft n'a été définie.
Réponse de l'utilisateur :	Déconnectez le lien entre le champ TO_EFFDT de la source et le qualificateur de source d'application.

Messages PWX

PWX-34000	Impossible d'arrêter PowerExchange Task. iSync pas établie.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34001	Thread moniteur - exception saisie. Message « <i>message</i> ».
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34002	Échec de l'appel de PowerExchange Task pour définir Sync URI - exception saisie. Message « <i>message</i> ».
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34003	Échec de connexion au service d'écoute PowerExchange Task iSync (délai dépassé).
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34004	Échec de connexion au service d'écoute PowerExchange Task iSync.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34005	Échec de l'envoi du message au service d'écoute PowerExchange Task iSync.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

PWX-34006	Perte de connexion de pulsation avec PowerExchange Task. Fin du service.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34007	Option de configuration <i>option</i> ou valeur <i>valeur</i> non reconnue.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34008	Options de configuration introuvables.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34009	Échec de lancement du processus PowerExchange <i>processus</i>.
Explication:	Une erreur de configuration est survenue.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'exécutable nommé est disponible dans le répertoire ou chemin actuel ou dans PWX_HOME.
PWX-34010	Échec de l'initialisation du service PowerExchange.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34011	Fin du processus PowerExchange <i>processus</i>
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34012	Échec de l'envoi du message au gestionnaire de commande PowerExchange Task.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWX-34013	L'utilisateur <i>utilisateur</i> n'a pas de privilège <i>privilège</i> défini.
Explication:	Les justificatifs d'identité de l'utilisateur ne sont pas suffisants pour effectuer l'action tentée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez les privilèges attribués à l'utilisateur ou utilisez un nom d'utilisateur différent.
PWX-34504	Tentative de connexion à PowerExchange Task. Environ <i>secondes</i> secondes restantes...
Explication:	Le service PowerExchange continuera à essayer de se connecter à la tâche PowerExchange pendant le nombre de secondes spécifié avant d'abandonner la tentative de connexion.

Réponse de l'utilisateur : Aucune réponse n'est requise.

Messages PWXCMD

PWXCMD_20000 ERREUR : "error_message"

Explication: L'erreur spécifiée s'est produite.

Réponse de l'utilisateur : Consultez la documentation relative à l'erreur spécifiée.

PWXCMD_20001 Cette commande requiert l'option DomainName ou Gateway.

Explication: La commande n'incluait pas l'option -DomainName ou -Gateway. Au moins une de ces options est requise.

Réponse de l'utilisateur : Sur la ligne de commande, ajoutez l'option -DomainName ou -Gateway.

PWXCMD_20002 Le nœud ["node_name"] n'existe pas dans le domaine.

Explication: Le nom de nœud que vous avez entré pour l'option -NodeName sur la ligne de commande n'existe pas dans le domaine.

Réponse de l'utilisateur : Entrez un nom de nœud valide.

PWXCMD_20003 Le service ["service_name"] n'est pas un service d'écoute.

Explication: La valeur que vous avez entrée pour l'option -ServiceName sur la ligne de commande ne correspond pas au nom d'un service d'écoute PowerExchange.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez le nom d'un service d'écoute pour l'option -ServiceName.

PWXCMD_20004 Le service ["service_name"] n'est pas un service de journalisation.

Explication: La valeur que vous avez entrée pour l'option -ServiceName sur la ligne de commande ne correspond pas au nom d'un service de journalisation PowerExchange.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez le nom d'un service de journalisation pour l'option -ServiceName.

PWXCMD_20005 Erreur de communication avec le service ["service_name"]. Consultez le journal pour plus de détails.

Explication: La commande infacmd pwx a rencontré une erreur lors de la communication avec le service spécifié.

Réponse de l'utilisateur : Consultez le fichier journal PowerExchange pour plus d'informations.

PWXCMD_20006	Commande non applicable au service ["<i>service_name</i>"].
Explication:	La commande infacmd pwx que vous avez entrée ne s'applique pas au nom de service que vous avez entré.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de service approprié pour la commande.
PWXCMD_30084	Format d'adresse non valide. Le format attendu est hôte:port.
Explication:	Le format de l'adresse du nœud spécifiée dans la commande infacamd pwx n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez l'adresse du nœud au format suivant : <i>host_name</i> : <i>port_number</i>
PWXCMD_30089	Numéro de port non valide [<i>port_number</i>].
Explication:	Le numéro de port spécifié dans la commande infacmd pwx n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un numéro de port valide dans la commande infacmd pwx.
PWXCMD_30357	Impossible de se connecter au service en raison de l'erreur [<i>service_connection_error</i>].
Explication:	Le service n'a pas pu être connecté à l'aide des paramètres indiqués.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les paramètres du domaine sont valides.
PWXCMD_30358	Aucune connectivité de passerelle trouvée pour le domaine [<i>domain_name</i>].
Explication:	Le programme n'a pas pu établir de connexion au domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la configuration de la passerelle de domaine.
PWXCMD_30359	Définition de connexion introuvable pour : [<i>connection_name</i>].
Explication:	Le programme n'a pas pu trouver de définition de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWXCMD_30360	Définition de l'opération [<i>operation_name</i>] introuvable.
Explication:	La carte de données PowerExchange ne contient pas la table pour cette opération.
Action du système :	L'opération est supprimée de l'objet de données.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune réponse n'est requise.
PWXCMD_30361	Définition du champ [<i>field_name</i>] dans l'opération [<i>operation_name</i>] introuvable.
Explication:	La carte de données PowerExchange ne contient pas le champ référencé par cette opération.
Action du système :	Le champ est supprimé de l'opération.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune réponse n'est requise.

PWXCMD_30362	Différence de définition du champ <i>[field_name]</i> dans l'opération <i>[operation_name]</i> (détails)
Explication:	La carte de données PowerExchange contient une définition différente du type, de la précision ou de l'échelle de ce champ.
Action du système :	Le champ de l'opération est mis à jour pour correspondre à la définition de la carte de données.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune réponse n'est requise.
PWXCMD_30363	Erreur de logique générale : <i>[error_message]</i>
Explication:	L'erreur de logique de programme indiquée s'est produite.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
PWXCMD_30364	Argument de nom de connexion non valide
Explication:	L'argument de nom de connexion doit être une chaîne entre guillemets doubles. La chaîne peut éventuellement inclure un caractère générique. Exemple : <code>"conn*"</code>
Réponse de l'utilisateur :	Entrez l'argument de nom de connexion au format approprié.
PWXCMD_30365	Argument de nom d'objet de données non valide
Explication:	L'argument de nom d'objet de données doit être une chaîne entre guillemets doubles. La chaîne peut éventuellement inclure un caractère générique. Exemple : <code>"*"</code>
Réponse de l'utilisateur :	Entrez l'argument de nom d'objet de données au format approprié.
PWXCMD_30366	Argument de nom de schéma non valide
Explication:	L'argument de nom de schéma doit être une chaîne entre guillemets doubles. La chaîne peut éventuellement inclure un caractère générique. Exemple : <code>"*"</code>
Réponse de l'utilisateur :	Entrez l'argument de nom de schéma au format approprié.
PWXCMD_30367	Modèle <i>[data_model]</i> - avertissement d'importation : <i>[validation_warning]</i>
Explication:	L'importation de la carte de données PowerExchange a généré des messages d'avertissement.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la carte de données si nécessaire et synchronisez l'objet de données.
PWXCMD_30368	Impossible de charger PowerExchange. Vérifiez la variable d'environnement PWX_HOME.
Explication:	Le programme de ligne de commande n'a pas pu charger PowerExchange. Le programme requiert l'installation de PowerExchange et la définition de la variable d'environnement PWX_HOME.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la variable d'environnement PWX_HOME indique le répertoire d'installation PowerExchange sur le système local.

PWXCMD_34024	Valeur de remplacement non valide '<i>replace_value</i>'.
Explication:	Une valeur non valide a été spécifiée pour le paramètre -replace de la commande createdatamaps.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez O ou N pour le paramètre -replace en majuscules ou en minuscules.

Messages PWXLog

PWXLog_009	Impossible de charger PowerExchange. Vérifiez que la variable d'environnement <i>PWX_HOME</i> est définie.
Explication:	La commande requiert l'installation de PowerExchange et la définition de la variable d'environnement <i>PWX_HOME</i> .
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la variable d'environnement <i>PWX_HOME</i> indique le répertoire d'installation PowerExchange sur le système local.
PWXLog_34780	Niveau de journalisation '<i>logger_level</i>' non valide
Explication:	La commande createdatamaps spécifie une valeur non valide pour les commentaires. Les valeurs valides sont DEBUG, INFO, ERROR et FATAL. La valeur par défaut est info.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur valide pour les commentaires et réexécutez la commande.

Messages PWXNative

PWXNative_001	Vous ne pouvez pas accéder à la ressource « <i>resource_name</i> ». Erreur : <i>error</i>.
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le service clientèle international d'Informatica.
PWXNative_002	Erreur lors de l'appel de la ressource « <i>resource_name</i> » avec la fonction d'API « <i>api_function</i> ». Erreur : « <i>error_message</i> ».
Explication:	Une erreur interne s'est produite.
Action du système :	L'opération est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le service clientèle international d'Informatica.

PWXNative_003 Gestion d'environnement non valide.

Explication: Une erreur interne s'est produite.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le service clientèle international d'Informatica.

PWXNative_004 Gestion de connexion non valide.

Explication: Une erreur interne s'est produite.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le service clientèle international d'Informatica.

PWXNative_005 Gestion de l'instruction non valide.

Explication: Une erreur interne s'est produite.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le service clientèle international d'Informatica.

PWXNative_006 *error_message*

Explication: Une erreur interne s'est produite.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de
l'utilisateur : Contactez le service clientèle international d'Informatica.

PWXNative_007 Un ou plusieurs caractères du mot de passe ne sont pas pris en charge par PowerExchange.

Explication: Le mot de passe PowerExchange que vous avez spécifié contient des caractères non pris en charge.

Action du système : L'opération est interrompue.

Réponse de
l'utilisateur : Entrez à nouveau la commande et indiquez un mot de passe valide.

Messages PWXPC

Pour obtenir des informations sur les messages du client PowerExchange pour PowerCenter, consultez le document *Référence de message PowerExchange*.

CHAPITRE 17

Codes de message R

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages REGEX, 335](#)
- [Messages REP, 336](#)
- [Messages REP_CORE, 393](#)
- [Messages RFC, 394](#)
- [Messages RR, 395](#)
- [Messages RS, 398](#)

Messages REGEX

REGEX_34005 La fonction REG_MATCH nécessite deux arguments.

Explication: Le nombre d'arguments transmis à la fonction n'était pas valide.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez la syntaxe de la fonction.

REGEX_34006 Les arguments sujet et modèle doivent être de type de données caractère.

Explication: Le type de données de l'argument transmis à la fonction n'était pas valide.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que le type de données de l'argument est de type caractère.

REGEX_34007 Échec de compilation du modèle par Integration Service.

Explication: Integration Service n'a pas pu compiler l'expression car le modèle fourni pour la fonction n'était pas valide.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez que le modèle fourni pour la fonction est valide.

REGEX_34008 La fonction REG_EXTRACT requiert au moins deux arguments.

Explication: Le nombre d'arguments transmis à la fonction n'était pas valide.

Réponse de
l'utilisateur : Vérifiez la syntaxe de la fonction.

REGEX_34009	La fonction REG_EXTRACT nécessite au maximum trois arguments.
Explication:	Le nombre d'arguments transmis à la fonction n'était pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction.
REGEX_34010	Integration Service n'a pas réussi à valider le sujet en raison d'une erreur de syntaxe d'expression régulière compatible avec perl.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à valider la valeur de l'argument de sujet à cause d'une erreur de syntaxe d'expression régulière compatible avec perl. La mémoire système est peut-être insuffisante. Ou la valeur de l'argument de sujet contient peut-être une syntaxe non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire. Vérifiez la syntaxe de l'expression. Utilisez une syntaxe d'expression régulière compatible avec perl.
REGEX_34011	Integration Service n'a pas réussi à extraire le sous-modèle en raison d'une erreur de syntaxe d'expression régulière compatible avec perl.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à extraire le sous-modèle à cause d'une erreur de syntaxe d'expression régulière compatible avec perl. La mémoire système est peut-être insuffisante. Ou le sous-modèle contient peut-être une syntaxe non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le système dispose de suffisamment de mémoire. Vérifiez la syntaxe de l'expression. Utilisez une syntaxe d'expression régulière compatible avec perl.
REGEX_34014	La fonction REG_REPLACE nécessite trois ou quatre arguments.
Explication:	Le nombre d'arguments transmis à la fonction n'était pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la fonction.

Messages REP

REP_12001	Échec de connexion au serveur de base de données.
Explication:	Échec de connexion d'Integration Service au serveur de base de données. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
REP_12005	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture d'un fichier de script SQL intégré pour l'exécution. Le produit n'a probablement pas été installé correctement. Contactez l'assistance client pour obtenir de l'aide.
Explication:	Integration Service ne peut pas localiser le fichier de script SQL nécessaire.

Réponse de l'utilisateur :	Dans le fichier win.ini, vérifiez que l'entrée HOME dans l'entrée Informatica PowerMart indique le répertoire où se trouve le script SQL. Si l'entrée HOME est correcte, contactez le support client international Informatica.
REP_12014	Une erreur s'est produite lors de l'accès au référentiel.
Explication:	Le Repository Service a rencontré une erreur lors de l'accès au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur. Ce message d'erreur peut être précédé de REP_51056.
REP_12021	Échec de connexion au référentiel local <nom de référentiel local> dans le domaine <domaine PowerCenter du référentiel local> à partir du référentiel global <nom de référentiel global> dans <domaine PowerCenter du référentiel global>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu se connecter au référentiel local à partir d'un référentiel global.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le référentiel local est enregistré auprès du référentiel global. Vérifiez également que les Repository Services des deux référentiels sont en cours d'exécution. Par ailleurs, vérifiez que les informations de connectivité pour le référentiel local sont à jour.
REP_12022	Échec de connexion au référentiel global <nom de référentiel global> dans le domaine <domaine PowerCenter du référentiel global> à partir du référentiel local <nom de référentiel local> dans <domaine PowerCenter du référentiel local>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu se connecter au référentiel global à partir d'un référentiel local.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le référentiel local est enregistré auprès du référentiel global. Vérifiez également que les Repository Services des deux référentiels sont en cours d'exécution. Par ailleurs, vérifiez que les informations de connectivité pour le référentiel global sont à jour.
REP_12033	Le référentiel auquel vous tentez d'accéder est incompatible avec cette version.
Explication:	La version du référentiel ne correspond pas à la version du client et/ou du serveur.
Réponse de l'utilisateur :	Si le référentiel est plus ancien, mettez-le à niveau. Si le logiciel est plus ancien, mettez-le à niveau.
REP_12119	Un référentiel n'existe pas pour la connexion à la base de données spécifiée.
Explication:	Échec de connexion d'Integration Service à la base de données. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
Explication:	Vous n'avez pas les privilèges de base de données adéquats pour visualiser des tables de référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Demandez à l'administrateur de la base de données de réviser les privilèges de base de données.
REP_12122	Déverrouillage de ce dossier impossible, veuillez essayer à nouveau.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de base de données.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation de la base de données.
REP_12123	Suppression de ce dossier impossible, veuillez essayer à nouveau.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation de la base de données.
REP_12124	Impossible de supprimer ce dossier. Il est utilisé par un autre utilisateur.
Explication:	Vous avez tenté de supprimer un dossier pendant que d'autres utilisateurs étaient connectés à ce dossier. Même si aucun utilisateur n'est connecté, le dossier peut contenir des verrous résiduels.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Demandez à tous les utilisateurs de fermer tous les outils client. Utilisez le gestionnaire de référentiel pour afficher les verrous. Au besoin, supprimez les anciens verrous. Puis exécutez de nouveau l'opération.</p> <p>Avertissement: Le fait de supprimer des verrous valides peut entraîner des incohérences de référentiel.</p>
REP_12164	Erreur liée au domaine : <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu terminer l'opération requise.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez la description de l'erreur et apportez toute modification nécessaire à la connectivité du domaine. Pour plus d'informations, recherchez la cause et l'action à effectuer pour le code d'erreur.
REP_12225	La valeur saisie n'est pas valide pour les attributs de mémoire.
Explication:	La valeur de l'attribut de mémoire n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une valeur valide. Il doit s'agir d'un nombre entier non négatif suivi de Ko, Mo ou Go. Vous pouvez aussi saisir Auto pour autoriser l'Integration Service à déterminer la valeur au moment de l'exécution.
REP_12233	La valeur Incrément doit être inférieure ou égale à 2147483647.
Explication:	La valeur de la propriété de transformation Générateur de séquence Incrément est supérieure à la valeur maximum du type de données nombre entier.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez la valeur de la propriété Incrément sur une valeur inférieure ou égale à la valeur maximum du type de données nombre entier.
REP_12325	Erreur interne. Aucun rappel de connexion.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12326	Erreur lors de l'obtention des informations de connexion pour le référentiel à distance.
Explication:	Il manque des paramètres de configuration requis au référentiel global pour qu'il se connecte à un autre référentiel.

Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous au référentiel enregistré et corrigez les paramètres de configuration.
REP_12327	Erreur interne. Le rappel de connexion a renvoyé une erreur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12328	Le référentiel à cet emplacement n'a pas le même nom.
Explication:	Le nom de connexion à la base de données ou du référentiel est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	La barre de statut affiche le nom de référentiel correct. Corrigez les informations incorrectes.
Explication:	Vous avez tenté de vous connecter à un référentiel sur le réseau, mais une panne réseau s'est produite pendant le processus de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le client PowerCenter et le référentiel sont connectés au réseau. Lorsque vous vous reconnectez au référentiel, saisissez le nom d'hôte et le numéro de port du référentiel dans la boîte de dialogue Connexion au référentiel.
REP_12330	Impossible de récupérer les informations du référentiel.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si aucune erreur de base de données n'est signalée, contactez le support client international Informatica.
REP_12332	Erreur lors de l'initialisation des informations de l'objet référentiel.
Explication:	Vous manquez de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être ajouter de la RAM au système.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si aucune erreur de base de données n'est signalée, contactez le support client international Informatica.
REP_12333	Plusieurs GDR ont été trouvés.
Explication:	Integration Service a trouvé des informations de référentiel incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12334	Erreur de correspondance du nom du référentiel.
Explication:	Un référentiel global et un référentiel inscrit auprès de lui portent le même nom.
Réponse de l'utilisateur :	Désinscrivez le référentiel local. Copiez-le à un autre emplacement avec un nouveau nom, puis réinscrivez le référentiel.

REP_12335	Le référentiel actuel n'est pas un GDR.
Explication:	Vous avez tenté d'effectuer une opération de référentiel global, telle que l'inscription d'un référentiel, alors que vous n'étiez pas connecté à un référentiel global.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous le souhaitez, vous pouvez promouvoir le référentiel pour qu'il devienne un référentiel global. Avertissement: Une fois qu'un référentiel devient un référentiel global, vous ne pouvez plus le changer en référentiel local.
REP_12336	Ce référentiel est déjà inscrit auprès du GDR <nom de référentiel global>.
Explication:	Vous avez tenté d'inscrire un référentiel dans un référentiel global qui est inscrit auprès d'un autre référentiel global.
Réponse de l'utilisateur :	Si le référentiel doit être inscrit auprès du nouveau référentiel global, désinscrivez-le du référentiel global d'origine. Inscrivez-le auprès du nouveau référentiel global.
REP_12337	Ce n'est pas un référentiel local.
Explication:	Vous avez tenté d'inscrire un référentiel dépendant auprès d'un référentiel global. Seuls les référentiels indépendants peuvent être inscrits auprès d'un référentiel global.
Réponse de l'utilisateur :	Si le référentiel doit être inscrit auprès d'un nouveau référentiel global, désinscrivez-le du référentiel global d'origine. Puis inscrivez-le auprès du nouveau référentiel global.
REP_12338	Un référentiel avec ce nom a déjà été inscrit.
Explication:	Vous avez tenté d'inscrire un référentiel local alors qu'il existe un référentiel local du même nom dans le référentiel global.
Réponse de l'utilisateur :	Désinscrivez le référentiel. Copiez le référentiel à un autre emplacement avec un nouveau nom, puis réinscrivez-le.
REP_12339	Erreur interne. Erreur lors de l'attribution d'un nouvel identifiant de référentiel.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si aucune erreur de base de données n'est signalée, contactez le support client international Informatica.
REP_12340	Erreur lors de la mise à jour du référentiel à distance.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si aucune erreur de base de données n'est signalée, contactez le support client international Informatica.
REP_12341	Erreur lors de la mise à jour du GDR.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur de base de données connexes de l'événement de serveur ou du journal d'erreur. Si aucune erreur de base de données n'est signalée, contactez le support client international Informatica.
Explication:	Le Repository Service du référentiel local est exécuté sur un nœud qui n'est pas configuré pour exécuter la version de service du Repository Service.

Réponse de l'utilisateur :	Configurez le Repository Service du référentiel local pour qu'il s'exécute sur un nœud configuré pour exécuter la version de service du Repository Service.
REP_12342	Le référentiel sélectionné n'est pas enregistré avec le référentiel global actuel.
Explication:	Vous avez tenté de désinscrire un référentiel qui n'est pas enregistré auprès du référentiel global actuel.
Réponse de l'utilisateur :	Vous ne pouvez désinscrire que des référentiels enregistrés auprès du référentiel global.
REP_12346	L'allocation de mémoire a échoué.
Explication:	Allocation de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être ajouter de la RAM au système.
REP_12347	Une erreur s'est produite lors de la mise à jour des informations de connexion dans le référentiel.
Explication:	Une erreur de base de données s'est produite au cours de la mise à jour des informations de connexion pendant l'enregistrement du référentiel ou pendant l'édition des informations de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur de base de données connexe de l'événement du Repository Service ou du journal d'erreur. Si aucune erreur de base de données n'est signalée, contactez le support client international Informatica.
REP_12352	L'utilisateur actuel n'a pas les privilèges nécessaires pour effectuer cette opération.
Explication:	Vous avez tenté d'effectuer une opération sans les privilèges appropriés.
Réponse de l'utilisateur :	Demandez à l'administrateur de la base de données de réviser les privilèges.
REP_12355	L'objet <nom d'objet> a été modifié depuis le moment de sa lecture.
Explication:	Vous avez tenté d'éditer un objet de référentiel qui a été modifié et enregistré par un autre utilisateur depuis que vous l'avez ouvert.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez l'objet et ouvrez-le à nouveau pour afficher l'objet édité.
REP_12357	L'objet <nom d'objet> est déjà verrouillé par <nom d'utilisateur>. Souhaitez-vous obtenir le verrou à nouveau ?
Explication:	Vous avez tenté d'éditer un objet qui a été verrouillé par le nom d'utilisateur. Quelqu'un a utilisé le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à cet objet, ou le client s'est arrêté pendant que vous étiez en train de travailler sur l'objet.
Réponse de l'utilisateur :	Si quelqu'un utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez sur Non, puis demandez à cette personne de fermer l'objet et de se déconnecter. Si le client PowerCenter s'est arrêté pendant que vous étiez en train de travailler sur l'objet, et que vous êtes sûr que personne d'autre n'a ouvert l'objet, cliquez sur Oui.
	Avertissement: Si vous sélectionnez Oui alors que quelqu'un d'autre est en train de travailler sur l'objet, cela risque d'entraîner des dégâts permanents sur le référentiel.

REP_12363	Avertissement : impossible de vérifier si les indices créés pour le référentiel Teradata sont corrects. Assurez-vous d'avoir sauvegardé le référentiel puis restaurez-le après l'avoir mis à niveau.
Explication:	L'utilisateur de base de données qui démarre le référentiel n'a pas les autorisations pour interroger le dictionnaire Teradata. Le Repository Service a besoin d'interroger le dictionnaire Teradata pour vérifier si les tables du référentiel Teradata comportent les bons index primaires.
Réponse de l'utilisateur :	Après avoir mis à niveau un référentiel Teradata, assurez-vous de l'avoir sauvegardé puis restauré avant de le démarrer. Suite à cette opération, le Repository Service crée de nouveaux index primaires pour les tables de référentiel. Vous devez sauvegarder et restaurer un référentiel Teradata pour pouvoir le démarrer.
REP_12364	Pour que le processus de mise à niveau Teradata soit terminé correctement, vous devez effectuer une sauvegarde du référentiel (nom_référentiel), supprimer le référentiel existant et effectuer une restauration à partir du fichier de sauvegarde. Puis démarrez le référentiel.
Explication:	Vous avez mis à niveau le référentiel Teradata et tenté de le démarrer sans l'avoir sauvegardé et restauré.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le référentiel et restaurez-le. Suite à cette opération, le Repository Service crée des index primaires pour les tables de référentiel. Vous devez sauvegarder et restaurer le référentiel pour pouvoir le démarrer.
REP_12370	La version du référentiel est incompatible avec cette version du produit. La version du référentiel est <version> alors que le produit attend <version>. Une mise à niveau du référentiel est requise.
Explication:	Le référentiel a besoin d'être mis à niveau vers la version actuelle attendue par le produit.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez l'outil Administrator pour mettre à niveau le référentiel.
REP_12371	La version du référentiel est incompatible avec cette version du produit. La version du référentiel est <version> alors que le produit attend <version>. Une mise à niveau du produit est requise.
Explication:	Le référentiel a été mis à niveau vers une version plus récente du produit.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à niveau le client PowerCenter, le Repository Service et l'Integration Service.
REP_12372	Le référentiel contient des données plus récentes que celles attendues par cette version du produit. La version des données du référentiel est <version> alors que le produit attend <version>. Une mise à niveau du produit est peut-être requise.
Explication:	Le référentiel a été mis à niveau vers une version plus récente du produit.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à niveau le client PowerCenter, le Repository Service et l'Integration Service.
REP_12373	Le référentiel contient des données qui sont peut-être trop anciennes pour cette version du produit. La version des données du référentiel est <version> alors que le produit attend <version>. Une mise à niveau des données du référentiel peut être requise.
Explication:	Le référentiel a besoin d'être mis à niveau vers la version actuelle attendue par le produit.

Réponse de l'utilisateur : Utilisez l'outil Administrator pour mettre à niveau le référentiel.

REP_12381 Impossible d'effectuer l'opération car un objet attendu est introuvable. Vérifiez le référentiel.

Explication: Erreur interne. Le référentiel peut contenir des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

REP_12382 Erreur lors de la mise à jours des informations de l'objet dans le référentiel. Aucune ligne ou plusieurs lignes ont été mises à jour.

Explication: Erreur interne. Le référentiel peut contenir des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

REP_12386 Il n'y a aucun objet de base de données disponible pour le référentiel <nom de référentiel>. Un référentiel n'est pas pris en charge sur la base de données demandée ou le pilote de base de données approprié n'est pas disponible.

Explication: Un référentiel n'est pas pris en charge sur le type de base de données spécifié dans le fichier de configuration.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez la configuration d'Integration Service puis corrigez le type de base de données du référentiel.

REP_12387 Le délai de la tentative d'obtention d'un verrou <d'enregistrement/extraction> sur le <type d'objet> <nom d'objet> a été dépassé en raison du verrou en conflit suivant : L'utilisateur <nom d'utilisateur> de l'ordinateur <nom d'hôte> exécutant <application> a obtenu un verrou <d'enregistrement/extraction> sur le <type d'objet> <nom d'objet> à <heure>. Veuillez essayer à nouveau.

Explication: Vous avez tenté d'accéder à un objet de référentiel ou de l'enregistrer, et le référentiel n'a pas pu créer le verrou d'extraction ou d'enregistrement nécessaire pour vous permettre d'effectuer la tâche. Cela s'est produit parce que l'objet est verrouillé par autre utilisateur.

Réponse de l'utilisateur : Essayez à nouveau d'effectuer l'opération. Si le problème persiste, utilisez les informations fournies pour déterminer si l'utilisateur répertorié accède actuellement à l'objet. Si vous pouvez vérifier que l'objet n'est pas en cours d'utilisation ou que personne n'y a accès, demandez à l'administrateur de déverrouiller l'objet si nécessaire.

REP_12389 Impossible de définir la propriété de connexion à la base de données <nombre>.

Explication: Une erreur de base de données a empêché la connexion du référentiel de définir les paramètres de connexion à la base de données requis.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que le serveur de base de données du référentiel est opérationnel. S'il n'y a aucun problème dans la base de données, essayez de vous connecter à nouveau au référentiel. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

REP_12390 Le mappage <nom de mappage> contient une dépendance qui indique un port qui n'existe pas. Le mappage est considéré comme étant non valide.

Explication: Vous avez démarré une session utilisant un mapplet, et les informations sur le mappage sont incohérentes dans le référentiel.

Réponse de l'utilisateur :	Ouvrez le mappage dans le concepteur, validez le mappage et enregistrez-le à nouveau. Si le problème persiste, l'incohérence se trouve dans le mapplet utilisé par le mappage. Ouvrez le mapplet, validez-le et enregistrez-le. Puis validez et enregistrez à nouveau le mappage.
REP_12392	Échec de la création de GID pour le référentiel <nom de référentiel>.
Explication:	Erreur interne. Ceci est peut-être dû à une défaillance matérielle.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12403	Impossible de récupérer les informations de paramètres régionaux.
Explication:	Le référentiel ne peut pas trouver ou lire le fichier pmlocale.bin.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le fichier pmlocale.bin se trouve dans le répertoire d'installation et qu'il n'a pas été endommagé par une défaillance du disque.
REP_12404	Échec d'allocation de nouveaux ID pour le générateur de séquence interne : <nom de séquence>.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel s'est produite, entraînant l'échec de la génération d'ID interne.
Réponse de l'utilisateur :	Si une erreur de base de données de référentiel s'est produite, essayez à nouveau après avoir corrigé le problème de base de données.
Explication:	Le référentiel comporte des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12405	Échec de la récupération des nouveaux identifiants.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel s'est produite, entraînant l'échec de la génération d'ID interne.
Réponse de l'utilisateur :	Si une erreur de base de données de référentiel s'est produite, essayez à nouveau après avoir corrigé le problème de base de données.
Explication:	Le référentiel comporte des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12415	Erreur lors de la comparaison des heures des dernières sauvegardes pour les objets dans ce dossier !
Explication:	Le serveur de base de données du référentiel n'a pas pu fournir l'heure ou ne fonctionne pas correctement. Un problème précédent avec la base de données a peut-être provoqué des incohérences dans certaines données.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez l'opération à nouveau. Recherchez une cause possible du problème dans le journal du serveur de base de données. S'il n'y a aucune erreur de base de données, contactez le support client international Informatica.
REP_12416	Erreur lors de la comparaison des heures de déploiement pour les dossiers partagés !
Explication:	Le serveur de base de données du référentiel n'a pas pu fournir l'heure ou ne fonctionne pas correctement. Un problème précédent avec la base de données a peut-être provoqué des incohérences dans certaines données.

Réponse de l'utilisateur :	Essayez l'opération à nouveau. Recherchez une cause possible du problème dans le journal du serveur de base de données. S'il n'y a aucune erreur de base de données, contactez le support client international Informatica.
REP_12422	Connexion au GDR impossible !
Explication:	La base de données hébergeant le référentiel global n'est pas disponible ou les informations de connectivité pour le référentiel global sont incorrectes.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations de connectivité sont les mêmes sur tous les systèmes client. S'il s'agit d'une connexion secondaire, assurez-vous que les informations de connectivité pour le référentiel global n'ont pas changé après l'inscription du référentiel local. Si vous avez déplacé le référentiel global vers un Repository Service différent, ou modifié les informations de configuration du référentiel global, les informations de connectivité ont peut-être changé. Pour mettre à jour les informations de connectivité dans le domaine du référentiel, propagez les informations de connectivité du référentiel global au référentiel local.
REP_12449	Erreur interne.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12450	Impossible de créer le fichier de sortie <nom de fichier>.
Explication:	Vous avez tenté de sauvegarder le référentiel et le gestionnaire de référentiel n'a pas pu créer le fichier de sauvegarde. Le disque dur est peut-être plein ou endommagé.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que l'espace disque est suffisant et que le disque dur ne comporte aucun problème.
REP_12452	Échec d'écriture dans le fichier <nom de fichier> !
Explication:	Vous avez tenté de sauvegarder le référentiel et l'outil Administrator n'a pas pu écrire dans le fichier de sauvegarde. Le disque dur est peut-être plein ou endommagé.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que l'espace disque est suffisant et que le disque dur ne comporte aucun problème.
REP_12454	Impossible d'ouvrir le fichier d'entrée <nom de fichier> !
Explication:	Vous avez tenté de restaurer le référentiel et le Repository Service n'a pas pu lire le fichier de sauvegarde. Le fichier de sauvegarde est peut-être endommagé ou le disque dur a peut-être des secteurs défectueux.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si le disque dur comporte des problèmes. Vous devrez peut-être restaurer le fichier de sauvegarde à partir d'une sauvegarde plus ancienne. Contactez le support client international Informatica.
REP_12456	Échec de la lecture du fichier <nom de fichier> !
Explication:	Vous avez tenté de restaurer le référentiel et le Repository Service n'a pas pu lire le fichier de sauvegarde. Le fichier de sauvegarde est peut-être endommagé ou le disque dur a peut-être des secteurs défectueux.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si le disque dur comporte des problèmes. Vous devrez peut-être restaurer le fichier de sauvegarde à partir d'une sauvegarde plus ancienne. Contactez le support client international Informatica.

REP_12457	Données inattendues dans le fichier <nom de fichier> !
Explication:	Le fichier de sauvegarde du référentiel comporte des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si le disque dur comporte des problèmes. Vous devrez peut-être restaurer les fichiers de sauvegarde à partir d'une sauvegarde plus ancienne. Contactez le support client international Informatica.
REP_12466	Erreur lors de l'insertion d'informations d'objet de référentiel.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel a entraîné l'échec de la création ou de la mise à niveau du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de créer ou de mettre à niveau le référentiel après avoir réparé l'erreur de base de données. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
REP_12467	Erreur lors de l'insertion d'informations d'attribut d'objet de référentiel.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel a entraîné l'échec de la création ou de la mise à niveau du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de créer ou de mettre à niveau le référentiel après avoir réparé l'erreur de base de données. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
REP_12468	Erreur lors de l'insertion d'informations de paramètres régionaux de serveur.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel a entraîné l'échec de la création ou de la mise à niveau du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de créer ou de mettre à niveau le référentiel après avoir réparé l'erreur de base de données. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
REP_12469	Erreur lors de l'initialisation de l'arborescence d'objet.
Explication:	Un référentiel n'a pas été créé, mis à niveau ou restauré correctement. Si le problème se produit dans un référentiel en cours d'utilisation, la base de données risque de comporter des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12470	Erreur lors de la mise à jour des informations du référentiel.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel a entraîné l'échec de la création ou de la mise à niveau du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de créer ou de mettre à niveau le référentiel après avoir réparé l'erreur de base de données. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
REP_12471	Erreur lors de la création d'un premier utilisateur.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel a entraîné l'échec de la création du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez à nouveau de créer le référentiel après avoir réparé l'erreur de base de données. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.

REP_12477	Ce référentiel contient des dossiers en cours d'utilisation. Un référentiel ne doit pas être supprimé pendant qu'il est en cours d'utilisation.
Explication:	Vous avez tenté de supprimer un référentiel alors que d'autres utilisateurs étaient connectés à celui-ci. Même si aucun utilisateur n'est connecté, le référentiel peut contenir des verrous résiduels.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Demandez à tous les utilisateurs de fermer tous les outils client. Utilisez le gestionnaire de référentiel pour afficher les verrous. Au besoin, supprimez les anciens verrous. Puis exécutez de nouveau l'opération.</p> <p>Avertissement: Le fait de supprimer des verrous valides peut entraîner des incohérences de référentiel.</p>
REP_12488	Impossible d'ajouter un nouveau générateur de séquence interne.
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel a entraîné l'échec de la création ou de la mise à niveau du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Essayez de créer ou de mettre à niveau le référentiel après avoir réparé l'erreur de base de données. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
REP_12492	Ce référentiel contient des dossiers en cours d'utilisation. Un référentiel ne peut pas être mis à niveau pendant que des dossiers sont en cours d'utilisation.
Explication:	Vous avez tenté de mettre à niveau un référentiel pendant que d'autres utilisateurs étaient connectés à celui-ci. Si aucun utilisateur n'est connecté, le référentiel peut contenir des verrous résiduels.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Demandez à tous les utilisateurs de fermer tous les outils client. Utilisez le gestionnaire de référentiel pour afficher les verrous. Au besoin, supprimez les anciens verrous. Puis exécutez de nouveau l'opération.</p> <p>Avertissement: Le fait de supprimer des verrous valides peut entraîner des incohérences de référentiel.</p>
REP_12494	Le référentiel est plus récent que la version prise en charge par la version de ce logiciel. Impossible d'effectuer une mise à niveau.
Explication:	La version du produit est antérieure à celle du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez tous les anciens verrous du référentiel. Mettez à niveau le client PowerCenter vers sa dernière version, puis mettez à niveau le référentiel.
REP_12496	Ce référentiel est trop ancien pour être mis à niveau.
Explication:	Vous avez tenté de mettre à niveau un référentiel avec une version plus récente du gestionnaire de référentiel qui ne prend pas en charge la mise à niveau de cette version de référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12505	Erreur lors de l'exécution sur le fichier de script <nom de fichier>.
Explication:	Une erreur de base de données ou un problème s'est produit dans le script.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur de base de données et essayez à nouveau l'opération. S'il n'y a aucune erreur de base de données, contactez le support client international Informatica.

REP_12581	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture d'un fichier de script SQL intégré pour l'exécution. Le produit n'a probablement pas été installé correctement. Contactez l'assistance client pour obtenir de l'aide.
Explication:	Le fichier de script est introuvable dans le répertoire d'installation du client PowerCenter ou il est endommagé.
Réponse de l'utilisateur :	Installez à nouveau le client PowerCenter pour obtenir les bons scripts. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
REP_12589	Une erreur s'est produite dans le verrouillage.
Explication:	Une erreur interne s'est produite en raison d'une erreur de base de données ou de données incohérentes dans le référentiel. Cette erreur peut être accompagnée d'un message d'erreur plus descriptif ou d'un message d'erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Abandonnez l'opération puis essayez à nouveau. Si le problème persiste et qu'il n'y a aucune erreur de base de données, contactez le support client international Informatica.
REP_12590	Erreur lors de la mise à jour de <nom de référentiel> dans le GDR.
Explication:	Une erreur de base de données s'est produite pendant l'inscription ou la désinscription d'un référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Si une erreur de base de données s'est produite, corrigez-la puis essayez à nouveau. Sinon contactez le support client international Informatica.
REP_12591	Erreur lors de la mise à jour de <nom de référentiel> dans le GDR (le référentiel a peut être été laissé dans un état incohérent).
Explication:	Une erreur de base de données de référentiel s'est produite lorsque vous avez tenté d'inscrire ou de désinscrire un référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Si une erreur de base de données de référentiel s'est produite, corrigez-la puis essayez à nouveau. Si l'opération réussit, l'incohérence du référentiel aura été corrigée. Sinon contactez le support client international Informatica.
REP_12651	L'allocation de mémoire a échoué.
Explication:	La machine d'Integration Service n'a plus de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la mémoire virtuelle ou fermez d'autres applications.
REP_12654	Le mot de passe est trop long.
Explication:	Vous avez saisi un mot de passe qui dépasse la limite de 76 caractères.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un mot de passe plus court.
REP_12678	La connexion au référentiel DataMart global n'est pas disponible.
Explication:	La connexion au référentiel global a échoué lors de la tentative d'extraction d'un raccourci. Les informations de connexion pour le référentiel global ont peut-être été modifiées ou le serveur de base de données de référentiel est peut-être en panne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur de la base de données pour de plus amples informations, et corrigez le problème. Mettez à jour les informations de connexion dans l'outil Administrator si elles ont été modifiées.

REP_12708	Impossible d'affecter de la mémoire.
Explication:	La machine d'Integration Service n'a plus de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la mémoire virtuelle ou fermez d'autres applications.
REP_12709	Impossible de trouver un type de base de données pour cette source.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_12734	Les pages de code de la base de données source <connexion de base de données source> et d'Integration Service <nom Integration Service> ne sont pas compatibles (compatibilité unilatérale requise).
Explication:	Erreur de validation. La page de code de la connexion de base de données source n'est pas un sous-ensemble de la page de code d'Integration Service. Cela provoque l'échec de la session lorsqu'Integration Service s'exécute en mode de mouvement de données Unicode.
Réponse de l'utilisateur :	Si Integration Service s'exécute en mode ASCII, vous pouvez ignorer cet avertissement. Si Integration Service s'exécute en mode Unicode, corrigez le problème avec l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Choisissez une autre connexion de base de données source pour la session. • Choisissez un autre Integration Service pour exécuter le workflow. • Corrigez la page de code configurée pour la connexion de base de données source. • Corrigez la page de code enregistrée pour Integration Service.
REP_12735	Les pages de code du fichier source <nom de fichier> et d'Integration Service <nom d'Integration Service> ne sont pas compatibles. (Compatibilité unilatérale requise.)
Explication:	Erreur de validation. La page de code du fichier source n'est pas un sous-ensemble de la page de code d'Integration Service. Cela provoque l'échec de la session lorsqu'Integration Service s'exécute en mode de mouvement de données Unicode.
Réponse de l'utilisateur :	Si Integration Service s'exécute en mode ASCII, vous pouvez ignorer cet avertissement. Si Integration Service s'exécute en mode Unicode, corrigez le problème avec l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Choisissez un autre fichier source et une autre page de code pour la session. • Choisissez un autre Integration Service pour exécuter le workflow. • Corrigez la page de code enregistrée pour Integration Service.
REP_12736	Les pages de code de la base de données <nom de base de données> et d'Integration Service <nom du Integration Service> ne sont pas compatibles.
Explication:	Erreur de validation. La session contient une transformation Recherche ou Procédure stockée et la page de code de la base de données de recherche ou de procédure stockée n'est pas compatible avec celle d'Integration Service. Cela provoque l'échec de la session lorsqu'Integration Service s'exécute en mode de mouvement de données Unicode.

Réponse de l'utilisateur :	<p>Si Integration Service s'exécute en mode ASCII, vous pouvez ignorer cet avertissement. Si Integration Service s'exécute en mode Unicode, corrigez le problème avec l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisissez un autre Integration Service pour exécuter le workflow. • Corrigez la page de code configurée pour la base de données dans le gestionnaire de workflow. • Choisissez une autre base de données de recherche ou procédure stockée dans les propriétés de session. • Corrigez la page de code enregistrée pour Integration Service.
REP_12773	La page de code du référentiel global (<nom de page de code>) n'est pas compatible avec la page de code sélectionnée (<nom de page de code>).
Explication:	Pendant la mise à niveau d'un référentiel local, sa page de code doit être un sur-ensemble de la page de code du référentiel global.
Réponse de l'utilisateur :	Choisissez une page de code appropriée.
REP_12782	La page de code <nom de page de code> du référentiel <nom de référentiel> et la page de code <nom de page de code> de <client PowerCenter> sont incompatibles.
Explication:	La page de code du client PowerCenter n'est pas compatible avec celle du référentiel auquel vous tentez de vous connecter. Les pages de code du client PowerCenter et du référentiel doivent être compatibles. Leurs pages de code doivent également être compatibles avec la page de code d'Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Changez la page de code du client PowerCenter par une page de code compatible avec celle du référentiel. Ou bien, si vous avez besoin de changer la page de code du référentiel, vous pouvez aussi copier le référentiel dans un nouvel emplacement ou le sauvegarder et le restaurer. Les deux actions vous permettent de configurer une page de code différente pour le référentiel.
REP_12934	Échec de l'extraction d'informations pour l'utilisateur <nom d'utilisateur>.
Explication:	Il s'agit d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez le message d'erreur de la base de données pour plus de détails.
Explication:	L'ordinateur exécutant le client PowerCenter est à court de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Fermez les autres applications.
REP_12950	La transformation Recherche <nom de transformation> comporte une condition de recherche INVALID : La colonne de la table de recherche <nom de colonne> et le port de la transformation <nom de port> sont les mêmes.
Explication:	Vous avez saisi une valeur d'expression incorrecte pour la condition de recherche dans le fichier XML. La colonne de la table de recherche est la même que le port de la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que la colonne de la table de recherche est différente du port de la transformation. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_12951	La condition de recherche n'est pas valide : La colonne de la table de recherche <nom de colonne> et le port de la transformation <nom de port> sont les mêmes. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Vous avez saisi une valeur d'expression incorrecte pour la condition de recherche dans le fichier XML. La colonne de la table de recherche est la même que le port de la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que la colonne de la table de recherche est différente du port de la transformation. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_12952	La transformation Jointure <nom de transformation> comporte une condition de jointure INVALID : <nom de port> principal et <nom de port> de détail sont les mêmes.
Explication:	Vous avez saisi une valeur d'expression incorrecte pour la condition de jointure dans le fichier XML. Le port principal est le même que le port de détail.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que le port principal est différent du port de détail. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_12953	La condition de jointure n'est pas valide : <nom de port> principal et <nom de port> de détail sont les mêmes. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Vous avez saisi une valeur d'expression incorrecte pour la condition de jointure. Le port principal est le même que le port de détail.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que le port principal est différent du port de détail. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_12954	Avertissement : l'attribut de texte d'appel de la transformation Procédure stockée <nom de transformation> possède une valeur non vide lorsque l'attribut Type de procédure stockée défini est Normal.
Explication:	L'attribut de texte d'appel de la procédure stockée contient une valeur lorsque vous définissez l'attribut type de procédure stockée comme Normal dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que la valeur d'attribut de texte d'appel est vide lorsque vous définissez l'attribut type de procédure stockée sur Normal. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_12955	Avertissement : l'attribut de texte d'appel de la transformation Procédure stockée possède une valeur non vide lorsque l'attribut Type de procédure stockée défini est Normal.
Explication:	L'attribut de texte d'appel contient une valeur lorsque vous définissez l'attribut type de procédure stockée comme Normal dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que la valeur d'attribut de texte d'appel est vide lorsque vous définissez l'attribut type de procédure stockée sur Normal. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_12975	Il n'y a aucune connexion MQ existante à choisir pour <chaîne de connexion> dans le référentiel cible.
Explication:	Ceci est un message d'information. Vous avez tenté de copier une session WebSphere MQ dans un référentiel cible sans connexions de file d'attente définies.
Réponse de l'utilisateur :	Créez au moins une connexion de file d'attente dans le référentiel cible.

REP_12991	Échec de connexion à l'agent de référentiel <nom de référentiel> sur l'hôte <nom d'hôte> (numéro de port : <numéro de port>). Message d'erreur système : <message d'erreur>.
Explication:	Un client du référentiel n'a pas pu se connecter à un processus agent de référentiel. Le nom d'hôte ou le numéro de port de l'agent de référentiel est peut-être incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'hôte et le numéro de port spécifiés dans les informations de connexion du client du référentiel sont les mêmes que les informations spécifiées dans la configuration de l'agent de référentiel.
REP_12994	Erreur système du serveur (errno = <numéro d'erreur>) : <message d'erreur système>.
Explication:	Une erreur s'est produite sur le système du Repository Service.
Réponse de l'utilisateur :	Pour le Repository Service sous Windows, consultez les messages d'erreur connexes du journal d'événements système. Consultez l'aide Windows et recherchez le numéro d'erreur système spécifié. Pour le Repository Service sous UNIX, localisez l'erreur dans le fichier /usr/include/sys/errno.h. Consultez la documentation UNIX pour une explication de l'erreur.
REP_12995	Échec de fermeture d'Integration Service.
Explication:	Integration Service n'a pas pu être fermé.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur.
REP_12996	Aucune clé n'est sélectionnée pour la transformation Trieur <nom de transformation>.
Explication:	Vous n'avez pas configuré de clé de tri pour la transformation Trieur.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation Trieur et sélectionnez un ou plusieurs ports à utiliser comme clé de tri.
REP_12999	Aucune clé n'est sélectionnée pour la transformation Trieur. Cette transformation n'est pas valide.
Explication:	Vous n'avez pas configuré de clé de tri pour la transformation Trieur.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la transformation Trieur et sélectionnez un ou plusieurs ports à utiliser comme clé de tri.
REP_22674	Le nom de classe de la transformation personnalisée <nom de transformation> comporte un ou plusieurs caractères non ASCII.
Explication:	Le nom de classe de la transformation personnalisée contient des caractères autres que ASCII 7 bits.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de la transformation et saisissez des caractères ASCII 7 bits pour le nom de classe.
REP_32000	Erreur : Impossible de trouver l'instance DSQ <nom de qualificateur source> pour <source>.
Explication:	La transformation qualificateur source associée à la source est manquante dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez qu'il comporte une entrée valide pour la transformation Qualificateur source. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32001	Erreur : Référence de source : <source> DBD : <source> pour DSQ <nom de qualificateur source> introuvable.
Explication:	La source associée à une transformation Qualificateur source spécifiée est manquante dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez s'il comporte une source valide pour la transformation Qualificateur source spécifiée. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32002	Erreur : Il y a plusieurs groupes avec l'ordre : <nombre> dans <groupe>.
Explication:	Le fichier XML spécifie plusieurs groupes avec le même ordre pour cette source, cible ou transformation particulière.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'entrée ORDER sous le nœud GROUP de la source, cible ou transformation spécifiée dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32003	Erreur : l'ordre de champ ne correspond pas à l'ordre de groupe.
Explication:	L'ordre de champ ne correspond pas à l'ordre de groupe dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que l'ordre de champ correspond à l'ordre de groupe. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32004	Erreur : Type de transformation <type> non valide pour la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini l'attribut TYPE dans l'élément TRANSFORMATION par une valeur incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez un type de transformation autorisé pour l'attribut TYPE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32007	Le dossier référencé par l'objet du raccourci n'existe pas. L'objet sera créé dans le dossier actuel.
Explication:	Le raccourci d'un objet ne contient pas d'informations de dossier. Vous avez peut-être renommé ou supprimé le dossier.
Réponse de l'utilisateur :	Restaurez le dossier dans le référentiel cible. Sinon l'objet est importé en tant qu'objet actuel auquel fait référence le raccourci, tel que défini par les métadonnées dans le fichier XML, sous le dossier actuel.
REP_32010	Erreur : Objet référencé par le raccourci : <raccourci>. Fait référence à <objet> dans le référentiel : <nom de référentiel>. Dossier : <nom de dossier> introuvable.
Explication:	Vous avez supprimé ou renommé un dossier qui contient un raccourci dans le référentiel spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Restaurez le dossier ou recréez le raccourci vers l'objet du dossier.
REP_32011	Erreur interne : impossible de copier l'objet.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

REP_32013	Une erreur s'est produite pendant l'analyse du fichier.
Explication:	Le fichier XML à partir duquel vous avez tenté d'importer est non valide ou ne suit pas le fichier powrmart.dtd.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous qu'il est valide par rapport au fichier powrmart.dtd.
REP_32014	Le nom du fichier DTD n'est pas spécifié.
Explication:	Le fichier XML ne contient pas le nom du fichier DTD.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez l'en-tête du fichier XML et ajoutez le nom du fichier DTD, powrmart.dtd.
REP_32015	La page de code dans le fichier : <nom de fichier> n'est pas compatible avec la page de code du référentiel : <page de code>.
Explication:	La page de code du référentiel spécifiée dans le fichier XML n'est pas compatible avec la page de code du référentiel cible.
Réponse de l'utilisateur :	Impossible d'importer le fichier XML. Éditez le fichier XML et assurez-vous que les pages de code sont compatibles.
REP_32016	Erreur : Type de base de données non valide : <type de base de données>.
Explication:	Le nom de base de données dans le fichier XML pour cet objet n'est pas pris en charge ou n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez le type de base de données. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32018	Délimiteurs non valides : <délimiteur>.
Explication:	Vous avez défini des délimiteurs non valides pour une source de fichier plat dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML sous le nœud FLAT FILE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32019	Erreur : Attribut de table non valide : <attribut>.
Explication:	Vous avez défini un type d'attribut de table dans le fichier XML qui n'est pas pris en charge.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML pour cet attribut. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32020	Avertissement : Impossible de lier les champs <nom de champ>:<nom de champ>:<nom de champ>: Instance <instance> avec le champ : <nom de champ> Instance <instance>.
Explication:	Il existe un nœud de connecteur non valide pour un mappage ou mapplet dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le nœud CONNECTOR sous le mappage ou mapplet. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32021	Erreur : Type de clé non valide : <type de clé>.
Explication:	Vous avez défini un type de clé pour un objet source dans le fichier XML qui n'est pas pris en charge.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le nœud de type de clé dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32022	Erreur : Groupe non valide <groupe> pour le champ <nom de champ>.
Explication:	Vous avez défini un groupe dans le fichier XML qui n'existe pas pour ce champ de table.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le nom de groupe dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32023	Erreur : Impossible de déterminer le type de données ODBC pour le champ <nom de champ>.
Explication:	Vous avez défini un type ODBC non valide pour un champ de table dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML pour le type de données ODBC pour ce champ particulier.
REP_32025	Erreur : Attribut de champ non valide : <attribut> trouvé pour le champ : <champ>.
Explication:	Vous avez défini un attribut de champ non valide pour un champ de table dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML pour cet attribut particulier. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32026	Erreur : Impossible de trouver le champ : <champ> dans l'instance : <instance>.
Explication:	Vous avez spécifié un nom de champ de clé étrangère qui n'existe pas dans la source référencée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le nom de champ référencé dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32027	Erreur : Impossible de résoudre la dépendance de la clé étrangère pour le champ : <champ> dans la source : <source>.
Explication:	La DBD ou source d'un nom de champ de clé étrangère spécifié est manquante dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32028	Erreur : Cette source ne peut pas avoir de groupes.
Explication:	Vous avez défini un nœud de groupe pour une source qui ne prend pas en charge les groupes dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et enlevez le nœud de groupe. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32029	Erreur : impossible d'ajouter le groupe <groupe>.
Explication:	Impossible d'ajouter des informations de groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le groupe existe dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32030	Erreur de base de données : lors de l'attribution d'identifiants pour la source : <nom de source>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_32031

Erreur : Attribut TYPE manquant ou non valide pour le groupe : <groupe>.

Explication:

Vous avez défini un type de groupe dans le fichier XML qui est manquant ou non valide.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le nœud du type de groupe dans le fichier XML.

REP_32032

Erreur : Impossible d'importer des tables de type <valeur TABLETYPE>.

Explication:

Vous avez saisi une valeur non valide pour l'attribut TABLETYPE dans l'élément TARGET du fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et saisissez NONE (aucun) pour l'attribut TABLETYPE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32033

Erreur : Cette cible ne peut pas avoir de groupes.

Explication:

Vous avez spécifié une cible dans le fichier XML qui ne prend pas en charge les groupes.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et enlevez le nœud de groupe. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32034

Erreur de base de données : lors de l'attribution d'identifiants pour la cible : <nom de cible>.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_32035

Erreur : Propriété d'initialisation non valide : <nom INITPROP>.

Explication:

Vous avez saisi NO (non) pour l'attribut USERDEFINED et saisi une valeur non valide pour l'attribut NAME de l'élément INITPROP dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Si l'élément INITPROP représente une propriété d'initialisation définie par l'utilisateur dans la transformation, éditez le fichier XML et saisissez YES (oui) pour l'attribut USERDEFINED. Vous pouvez également exporter à nouveau l'objet puis l'importer.

REP_32036

Erreur : Cette transformation ne peut pas avoir de groupes.

Explication:

Dans le fichier XML, vous avez saisi un élément GROUP pour une transformation qui ne prend pas en charge les groupes.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML pour enlever l'élément GROUP de la transformation qui ne prend pas en charge les groupes. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32037

Erreur de la base de données : lors de l'attribution d'identifiants pour la transformation : <transformation>.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_32038

Erreur : Type de données non valide : <type de données> pour le champ : <nom de champ>.

Explication:

Vous avez saisi un type de données non valide pour le champ dans le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML pour spécifier un type de données pris en charge. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32039	Erreur : ATTRIBUTE <nom d'attribut XML> manquant pour le champ : <nom de SOURCEFIELD ou nom de TRANSFORMFIELD>.
Explication:	L'attribut spécifié est manquant ou vide dans l'élément spécifié dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez l'attribut nécessaire dans l'élément spécifié, ou ajoutez une valeur pour l'attribut spécifié. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32040	Erreur : Impossible de trouver le champ source associé : <nom de SOURCEFIELD> pour <transformation Normalisateur>.
Explication:	Dans le fichier XML, l'attribut REF_SOURCEFIELD indiqué dans l'élément TRANSFORMFIELD dans la transformation Normalisateur spécifiée ne correspond pas au nom d'un élément SOURCEFIELD.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'attribut REF_SOURCEFIELD correspond au nom d'un élément SOURCEFIELD dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32041	Erreur : Type d'instance non valide : <valeur de TYPE>.
Explication:	Vous avez spécifié une entrée non valide pour l'attribut TYPE dans l'élément INSTANCE pour une transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez un type d'instance valide pour l'attribut TYPE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32042	Erreur : Champ de référence <nom de REF_FIELD> non valide pour le champ Transformation : <nom de TRANSFORMFIELD>.
Explication:	Dans le fichier XML, un élément TRANSFORMFIELD contient une valeur pour l'attribut REF_FIELD qui ne correspond pas à un élément SOURCEFIELD.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'attribut REF_FIELD correspond au nom de l'élément SOURCEFIELD. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32043	Erreur : Attribut <MAPPLETGROUP> ou <REF_FIELD> manquant pour le champ : <nom de mapplet>.
Explication:	Dans le fichier XML, l'attribut REF_FIELD ou MAPPLETGROUP est manquant dans un élément TRANSFORMFIELD à l'intérieur d'un élément TRANSFORMATION pour un mapplet.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez l'attribut nécessaire. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32044	Erreur : Attribut <REF_FIELD> manquant pour le champ : <nom de TRANSFORMFIELD>.
Explication:	Il manque un attribut REF_FIELD à l'élément TRANSFORMFIELD spécifié dans une transformation Routeur, ou cet élément contient une valeur d'attribut REF_FIELD qui ne correspond pas à un élément TRANSFORMFIELD dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez un attribut REF_FIELD. Assurez-vous que l'attribut REF_FIELD correspond au nom d'un élément TRANSFORMFIELD. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32045	Erreur : Champ de référence non valide : <REF_FIELD> pour le champ de recherche : <nom de TRANSFORMFIELD> Transformation : <nom de transformation>.
Explication:	Il manque un attribut REF_FIELD dans le fichier XML à l'élément TRANSFORMFIELD indiqué dans la transformation recherche spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier XML et saisissez un attribut REF_FIELD. Assurez-vous que l'attribut REF_FIELD correspond à l'orthographe de l'élément TRANSFORMFIELD auquel il fait référence. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
Explication:	L'élément TRANSFORMFIELD indiqué dans la transformation Recherche spécifiée contient une valeur pour l'attribut REF_FIELD qui ne correspond pas à un autre élément TRANSFORMFIELD. Soit l'attribut REF_FIELD fait référence à un élément TRANSFORMFIELD qui n'existe pas, soit son orthographe ne correspond pas au nom TRANSFORMFIELD.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier XML et vérifiez que l'attribut REF_FIELD correspond au nom d'un autre élément TRANSFORMFIELD. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32046	Erreur : Champ de référence non valide : <REF_FIELD> pour le champ : <nom de TRANSFORMFIELD> Transformation : <nom de TRANSFORMATION>.
Explication:	Il manque un attribut REF_FIELD dans le fichier XML à l'élément TRANSFORMFIELD indiqué dans la transformation recherche spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier XML et saisissez un attribut REF_FIELD. Assurez-vous que l'attribut REF_FIELD correspond à l'orthographe de l'élément TRANSFORMFIELD auquel il fait référence. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
Explication:	L'élément TRANSFORMFIELD indiqué dans la transformation Recherche spécifiée contient une valeur pour l'attribut REF_FIELD qui ne correspond pas à un autre élément TRANSFORMFIELD. Soit l'attribut REF_FIELD fait référence à un élément TRANSFORMFIELD qui n'existe pas, soit son orthographe ne correspond pas au nom TRANSFORMFIELD.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier XML et vérifiez que l'attribut REF_FIELD correspond au nom d'un autre élément TRANSFORMFIELD. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32047	Erreur : Groupe de mapplet <MAPPLETGROUP> non valide pour le champ : <valeur MAPPLETGROUP> Transformation : <nom de transformation>.
Explication:	Dans le fichier XML, la valeur d'attribut MAPPLETGROUP ne correspond pas au nom de l'élément GROUP pour le mapplet.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'attribut MAPPLETGROUP correspond au nom de GROUP pour le mapplet. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32050	Erreur : Impossible de trouver la définition de transformation pour : <nom de transformation ou de source ou de cible>.
Explication:	L'attribut TRANSFORMATION_NAME dans l'élément INSTANCE ne correspond pas à un nom d'élément TRANSFORMATION dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'attribut TRANSFORMATION_NAME correspond à un nom d'élément TRANSFORMATION. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32056	Erreur : Attribut manquant ou vide : <nom d'attribut>.
Explication:	Vous n'avez pas saisi l'attribut spécifié dans un élément SOURCE, SOURCEFIELD ou TARGETFIELD dans le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez l'attribut nécessaire. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32057	Erreur : Remplissage des champs par défaut pour la source MQ.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32058	Erreur : Remplissage des champs par défaut pour la cible MQ.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32060	Erreur : Impossible d'obtenir une description de type de données pour le champ : <nom de champ>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32063	Erreur : Un attribut de champ cible inconnu : <ID d'attribut> a été détecté pour le champ : <nom de champ>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32066	Erreur : Impossible d'obtenir un groupe pour le champ source : <champ source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32072	Date non valide dans les informations de programme.
Explication:	Vous avez défini une date non valide dans le fichier XML pour l'heure de début et de fin dans le nœud d'informations de programme.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML pour la session. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32074	Échec d'exportation de SAPFUNCPARAM: <paramètre de fonction SAP>.
Explication:	Erreur interne. Ce message REP est spécifique aux sessions avec des sources SAP R/3.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32079	Échec d'exportation de SAPVariable <variable SAP>.
Explication:	Erreur interne. Ce message REP est spécifique aux sessions avec des sources SAP R/3.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

REP_32081	Informations de programme non valides.
Explication:	Vous avez défini des informations de programme non valides pour la session dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le nœud d'informations de programme dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32087	Erreur : Impossible d'obtenir le nom de mappage.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32088	Erreur : Impossible d'extraire la connexion de base de données.
Explication:	La connexion de base de données spécifiée pour la session dans le fichier XML n'existe pas dans le référentiel cible.
Réponse de l'utilisateur :	Créez une connexion de base de données dans le référentiel cible avec le nom défini dans le fichier XML, ou sélectionnez une connexion de base de données existante du gestionnaire de workflow.
REP_32089	Erreur : Impossible d'extraire les informations de serveur enregistrées pour la session.
Explication:	L'Integration Service spécifié pour la session dans le fichier XML n'existe pas dans le référentiel cible.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un Integration Service dans le référentiel cible avec le nom spécifié dans le fichier XML ou sélectionnez un Integration Service existant à l'aide du gestionnaire de workflow.
REP_32090	Erreur : Impossible de récupérer les attributs de session.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32091	Erreur : Impossible de récupérer les informations liées au mappage DSQ.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_32092	Erreur : Impossible d'extraire la connexion de base de données : <connexion de base de données> associée à la transformation Qualificateur source de données : <nom de transformation>.
Explication:	La connexion de base de données spécifiée pour la session dans le fichier XML n'existe pas dans le référentiel cible.
Réponse de l'utilisateur :	Créez une connexion de base de données dans le référentiel cible avec le nom défini dans le fichier XML, ou sélectionnez une connexion de base de données existante du gestionnaire de workflow.
REP_32093	Erreur : Impossible d'extraire des partitions pour la session <nom de session>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_32095

Erreur : Nom de mappage non valide pour la session <nom de session>.

Explication:

Vous avez défini un nom de mappage non valide associé à la session dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML pour modifier l'attribut de nom de mappage dans la session. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32096

Erreur : Nom FTP <connexion FTP> non valide.

Explication:

Impossible de récupérer l'objet de connexion défini dans le fichier XML pour cette session.

Réponse de
l'utilisateur :

Créez un objet de connexion ou sélectionnez-en un à l'aide du gestionnaire de workflow.

REP_32097

Avertissement : Connexion FTP <connexion FTP> introuvable. La session sera importée sans référence à la connexion FTP.

Explication:

Impossible de récupérer l'objet connexion défini dans le fichier XML pour cette session.

Réponse de
l'utilisateur :

Créez un objet de connexion ou sélectionnez-en un à l'aide du gestionnaire de workflow.

REP_32098

Avertissement : Connexion du chargeur <connexion de chargeur externe> introuvable. La session sera importée sans référence à la connexion du chargeur.

Explication:

Impossible de récupérer l'objet connexion défini dans le fichier XML pour cette session.

Réponse de
l'utilisateur :

Créez un objet de connexion ou sélectionnez-en un à l'aide du gestionnaire de workflow.

REP_32101

Erreur : une erreur interne s'est produite lors de l'initialisation de l'analyseur.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_32103

Avertissement : Type d'utilisation non valide : <type> pour le champ : <nom de champ>.

Explication:

Vous avez défini une description de type d'utilisation non valide sous le nœud de fichier plat dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Modifiez le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32105

Erreur : Page de code non valide : <page de code> pour le fichier plat.

Explication:

Vous avez défini une page de code pour l'objet fichier plat dans le fichier XML qui n'est pas compatible avec les informations de page de code de référentiel.

Réponse de
l'utilisateur :

Impossible d'importer la source.

REP_32111

Erreur : Type de base de données non valide : <valeur de DATABASETYPE> pour la source : <nom de SOURCE>.

Explication:

Vous avez saisi un type de base de données non valide dans l'attribut DATABASETYPE dans l'élément SOURCE pour la source spécifiée.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et corrigez l'attribut DATABASETYPE dans l'élément SOURCE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32112	Erreur : Nom manquant ou vide pour : <élément>.
Explication:	Vous n'avez pas saisi d'attribut NAME pour l'élément spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et ajoutez un attribut NAME dans l'élément spécifié. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32113	Erreur : Nombre de champs non valide pour la transformation : <nom de transformation Séquence>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez inclus plus de deux éléments TRANSFORMFIELD dans l'élément TRANSFORMATION spécifié pour une transformation Générateur de séquence.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que la transformation Générateur de séquence comporte exactement deux éléments TRANSFORMFIELD. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32115	Erreur : <objet> <nom d'objet> ne peut pas être importé car il est potentiellement non sécurisé. L'importation de tout mappage/maplet associé peut provoquer une erreur.
Explication:	Vous avez créé ou modifié un objet dans le fichier XML qui ne peut pas être créé ou modifié.
Réponse de l'utilisateur :	Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32116	Erreur : Le mappage : <nom de mappage> est potentiellement non sécurisé et ne peut pas être importé.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez modifié un objet contenant un code CRCVALUE. L'objet fait partie du mappage spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32117	Erreur : <type de transformation> <nom de transformation> est potentiellement non sécurisé et ne sera pas disponible pour l'importation.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez modifié une source, une cible ou une transformation contenant un code CRCVALUE.
Réponse de l'utilisateur :	Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32118	Erreur : Indicateurs d'utilisation non valides : <indicateur>.
Explication:	Vous avez spécifié un indicateur d'utilisation non valide dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32121	Avertissement : Retrait de l'instance <nom d'instance>. Instance source introuvable pour cette instance de transformation Qualificateur source.
Explication:	Vous avez défini une transformation Qualificateur source dans le fichier XML qui n'est associée à aucune source.

Réponse de
l'utilisateur :

Modifiez le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32122

Erreur : La transformation <nom de transformation> a un paramètre réutilisable non valide.

Explication:

Vous avez défini une transformation non réutilisable comme réutilisable dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Modifiez le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32123

Erreur : La transformation Rang <nom de transformation> a un premier nom de champ non valide. Doit être RANKINDEX.

Explication:

Vous avez supprimé ou renommé le premier champ pour la transformation Rang dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et assurez-vous que le premier nom de champ pour la transformation Rang est RANKINDEX. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32124

Le type d'expression est manquant ou non valide dans le champ <nom de champ>.

Explication:

Vous n'avez pas défini de type d'expression pour la transformation dans le fichier XML ou vous avez défini un type d'expression non valide.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et définissez un type d'expression valide pour la transformation. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32131

Erreur : La transformation Rang <nom de transformation> n'a pas de RANK PORT. Cette transformation n'est pas valide.

Explication:

Vous n'avez pas défini de type de port Rang pour la transformation Rang dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et assurez-vous qu'il n'y a qu'un champ dont le type de port est Rang. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32132

Erreur : La transformation <nom de transformation> a un groupe dupliqué <groupe> en raison du même ordre de groupe.

Explication:

Vous avez défini des groupes dupliqués dans l'ordre de groupe dans le fichier XML.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et assurez-vous que l'ordre de groupe comporte différents groupes. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32135

Erreur : Précision non valide : <nombre> spécifié pour le champ : <nom de champ>. La précision maximum est 65535.

Explication:

Vous avez défini une précision de champ dans le fichier XML supérieure au maximum de 65535.

Réponse de
l'utilisateur :

Éditez le fichier XML et assurez-vous que la précision est inférieure ou égale à la précision maximum du champ, soit 65535.

REP_32136

Erreur : Échelle non valide : <nombre> spécifié pour le champ : <nom de champ>. L'échelle ne peut pas être supérieure à la précision ou à l'échelle maximum qui est 65535.

Explication:

Vous avez défini l'échelle d'un champ dans le fichier XML avec un nombre non valide. L'échelle est supérieure à la précision correspondante ou à l'échelle maximum autorisée, qui est 65 535.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et assurez-vous que l'échelle du champ est inférieure ou égale à la précision du champ.
REP_32137	Le premier champ de la transformation Recherche <nom de transformation> doit être un champ de recherche dynamique lorsque le cache de recherche dynamique est activé. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini l'attribut de cache de recherche dynamique sur YES mais vous n'avez pas défini le premier port de recherche comme NewLookupRow.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque l'attribut de cache de recherche dynamique est défini sur YES, le premier champ doit être NewLookupRow. Éditez le fichier XML ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32138	Le champ <nom de champ> pour la transformation Recherche <nom de transformation> ne peut pas être un champ de recherche dynamique lorsque le cache de recherche dynamique est désactivé. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini un port de recherche comme NewLookupRow, mais vous avez défini le cache de recherche dynamique comme NO.
Réponse de l'utilisateur :	Vous ne pouvez pas avoir NewLookupRow quand l'attribut de cache de recherche dynamique est défini sur NO. Éditez le fichier XML ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32139	Dans la transformation Recherche <nom de transformation>, le contenu du champ de recherche dynamique généré <nom de champ> a été modifié. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Vous avez modifié la définition du port NewLookupRow dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Ne modifiez pas le champ NewLookupRow dans le fichier XML. Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32140	Dans la transformation Rang <nom de transformation>, le contenu du champ RANKINDEX <nom de champ> a été modifié. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Vous avez modifié le contenu du champ RANKINDEX dans la transformation Rang dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Ne modifiez pas le champ RANKINDEX dans le fichier XML. Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32141	Dans la transformation Générateur de séquence <nom de transformation>, le contenu du champ <nom de champ> a été modifié. La transformation n'est pas valide.
Explication:	Vous avez modifié les définitions des champs NEXTVAL et CURRVAL dans la transformation Générateur de séquence dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Ne modifiez pas ces champs dans le fichier XML. Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32144	Erreur : Attribut <nom d'attribut> manquant ou non valide pour <nom d'élément> : <valeur d'attribut>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez saisi une valeur non valide ou aucune valeur pour l'attribut indiqué dans l'élément spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez une valeur valide pour l'attribut spécifié. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32148	Erreur : Type de données non valide pour la variable de mappage <nom de MAPPINGVARIABLE>.
Explication:	Vous avez saisi une valeur non valide pour l'attribut DATATYPE dans l'élément MAPPINGVARIABLE spécifié dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez une valeur valide pour l'attribut DATATYPE dans l'élément MAPPINGVARIABLE spécifié. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32149	Erreur : Type de données non valide pour l'agrégation COUNT pour la variable de mappage <nom de MAPPINGVARIABLE>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié COUNT pour l'attribut AGGFUNCTION, et vous avez saisi une valeur non valide pour l'attribut DATATYPE pour l'élément MAPPINGVARIABLE spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez LONG ou SHORT pour l'attribut DATATYPE pour l'élément MAPPINGVARIABLE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32150	Erreur : Type d'agrégation non valide pour la variable de mappage <nom de MAPPINGVARIABLE>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié NO pour l'attribut ISPARAM, et vous avez saisi une valeur non valide pour l'attribut AGGFUNCTION pour l'élément MAPPINGVARIABLE spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez COUNT, MIN ou MAX pour l'attribut AGGFUNCTION pour l'élément MAPPINGVARIABLE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32151	Erreur : aucun nom pour la variable de mappage importée.
Explication:	Dans le fichier XML, il manque l'attribut NAME dans l'élément MAPPINGVARIABLE.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et ajoutez un attribut NAME dans l'élément MAPPINGVARIABLE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32167	Erreur : Instances dupliquées de type : <type d'instance> nom : <nom d'instance>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini deux instances du même type avec le même nom d'instance.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et renommez l'un des noms d'instance de transformation. Renommez également toute référence à ce nom dans le mappage ou mapplet. Importez de nouveau l'objet.
REP_32171	Le mappage initialement attribué à cette session a été modifié. Impossible d'importer la session..
Explication:	Vous avez copié un mappage dans un référentiel, mais le mappage a été modifié, supprimé ou renommé.
Réponse de l'utilisateur :	Copiez ou importez à nouveau le mappage d'origine dans le référentiel cible.
REP_32173	Erreur : Valeur non signée attendue pour l'attribut : <valeur d'attribut>, valeur trouvée : <valeur>.
Explication:	Vous avez fourni une valeur négative ou non valide pour un nombre non signé dans le fichier XML.

Réponse de l'utilisateur :	Corrigez la valeur dans le fichier XML. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32174	Erreur : Valeur non valide : <valeur>, valeur non signée attendue pour l'attribut : <attribut>, pour <élément> : <nom d'élément>.
Explication:	Vous avez fourni une valeur négative ou non valide pour un nombre non signé dans le fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez une valeur valide pour l'attribut OCCURS. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32175	Erreur : Type de base de données cible non valide : <nom de base de données cible> pour la cible : <nom de cible>.
Explication:	Vous avez défini un type de base de données non valide dans le fichier XML, ou le type de base de données n'est pas valide pour une cible.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez le type de base de données correct pour l'attribut DATABASETYPE dans l'élément TARGET. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32176	Au moins deux champs dans la transformation qualificateur source de données xml : <nom de qualificateur source> font référence au même champ : <nom de champ> dans la source.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini deux champs de transformation pour la transformation qualificateur source XML avec la même valeur pour l'attribut REF_SOURCEFIELD.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et fournissez la valeur correcte. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32177	Erreur : Type de base de données '<type de base de données>' non valide pour la cible '<nom de cible>'. Un plug-in requis pour traiter cela est manquant. Cette cible ne sera pas disponible pour l'importation.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini un type de base de données de plug-in pour la cible, mais vous n'avez pas enregistré le plug-in dans le client PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Enregistrez le plug-in dans le client PowerCenter avant d'importer le fichier. Ou éditez le fichier XML et spécifiez un type de base de données existant.
REP_32178	Erreur : Type de base de données non valide : <type de base de données> pour la cible : <nom de cible>, ou le type de base de données n'est pas installé dans ce référentiel.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez défini un type de base de données de plug-in pour la cible, mais vous n'avez pas installé le plug-in dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Installez le plug-in dans le référentiel avant d'importer le fichier. Ou éditez le fichier XML et spécifiez un type de base de données existant.
REP_32180	Erreur : Type de tâche <type de tâche> non valide pour la tâche <nom de tâche>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut TYPE non valide pour l'élément TASK.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un TYPE valide pour TASK. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32181	Erreur : Type d'extension non valide : <type d'extension de session> pour l'élément <élément SESSIONEXTENSION>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut TYPE non valide pour l'élément SESSIONEXTENSION.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un TYPE valide pour SESSIONEXTENSION. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32185	Erreur : Le mappage <nom de mappage> associé à la session <nom de session name> n'est pas valide.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un mappage qui n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, validez le mappage avant d'importer la session. Ou choisissez un autre mappage valide pour la session.
REP_32186	Erreur : minuterie attendue pour la tâche <nom de tâche de minuterie>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous n'avez pas spécifié un élément TIMER pour Timer TASK.
Réponse de l'utilisateur :	Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32188	Erreur : Le mappage <nom de mappage> pour la session <nom de session> est introuvable dans le référentiel cible.
Explication:	Le fichier XML fait référence à un mappage qui n'existe pas dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un mappage valide dans le concepteur avant d'importer, ou choisissez un mappage différent pour la session.
REP_32190	Avertissement : l'instance de transformation session <nom d'instance de transformation session> de type <type de transformation> est introuvable pour l'élément <SESSIONEXTENSION>.
Explication:	Dans le fichier XML, le type de l'élément SESSIONEXTENSION ne correspond pas à un élément SESSTRANSFORMATIONINST.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que le type de l'élément SESSIONEXTENSION correspond à un élément SESSTRANSFORMATIONINST. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32191	Avertissement : attribut <nom d'attribut> manquant ou vide pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Le fichier XML contient un attribut vide ou manquant.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut valide pour l'élément. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32192	Erreur : Type de composant <type de composant de session> non valide pour l'élément <nom de SESSIONCOMPONENT>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut TYPE non valide pour l'élément SESSIONCOMPONENT.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut TYPE valide pour l'élément SESSIONCOMPONENT. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32193	Erreur : attribut <nom d'attribut> manquant ou vide pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Le fichier XML contient un attribut vide ou l'attribut est manquant.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut valide pour l'élément. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32194	Erreur : Type de partition <nom de PARTITIONTYPE> non valide pour la transformation session <nom de SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut PARTITIONTYPE non valide pour l'élément SESSTRANSFORMATIONINST.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut PARTITIONTYPE valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32195	Erreur : le sous-type d'extension <sous-type de SESSIONEXTENSION> pour le type d'extension <type de SESSIONEXTENSION> n'est pas valide pour l'élément <nom de SESSIONEXTENSION>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut SUBTYPE non valide pour l'élément SESSIONEXTENSION avec l'attribut TYPE spécifié. L'attribut SUBTYPE doit être compatible avec l'attribut TYPE.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut SUBTYPE valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32196	Erreur : la référence de connexion <référence de connexion> avec le numéro de connexion <numéro> est introuvable pour l'élément <nom de SESSIONEXTENSION> en raison de l'erreur suivante :
Explication:	Dans l'élément SESSIONEXTENSION, l'élément CONNECTIONREFERENCE référencé n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut CONNECTIONREFERENCE valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32198	Erreur : Type de connexion <type de connexion> non valide pour la référence de connexion <référence de connexion>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut CONNECTIONTYPE non valide pour l'élément CONNECTIONREFERENCE.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut CONNECTIONTYPE valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32199	Erreur : Nom de partition non valide <nom de partition> pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut PARTITIONNAME non valide pour l'élément spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut PARTITIONNAME valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32202	Erreur : Nom d'instance DSQ <nom de transformation qualificateur source> non valide pour l'instance de transformation de session <nom d'instance de transformation de session>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut DSQINSTNAME dans un élément SESSIONEXTENSION qui fait référence à un élément SESSTRANSFORMATIONINST.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'attribut DSQINSTNAME correspond à un nom d'élément SESSTRANSFORMATIONINST. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32203	Erreur : le nombre de la partition <nom de PARTITION> est en dehors de la plage autorisée [1-32] pour la transformation session <nom de SESSTRANSFORMATIONINST> dans la session <nom de session>.
Explication:	Le nombre de PARTITIONs sous SESSTRANSFORMATIONINST n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez au besoin les PARTITIONs sous SESSTRANSFORMATIONINST afin que leur nombre soit inférieur ou égal à 32.
REP_32204	Erreur : session de construction <nom de session>.
Explication:	L'élément SESSION ou certains de ses sous-éléments ne sont pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez la fenêtre Sortie. Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32205	Erreur : DSQ <nom de qualificateur source> non valide de type <DSQINSTTYPE> pour l'extension dans l'instance de transformation session <nom de SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut DSQINSTNAME et DSQINSTTYPE dans un élément SESSIONEXTENSION qui fait référence à un élément SESSTRANSFORMATIONINST inexistant ou à un élément SESSTRANSFORMATIONINST qui ne correspond pas au nom et au type spécifiés dans l'élément SESSIONEXTENSION.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que les attributs DSQINSTNAME et DSQINSTTYPE correspondent au nom et au type de l'élément SESSTRANSFORMATIONINST. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32207	Erreur : Type de données non valide pour la variable de workflow <nom de variable de workflow>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut DATATYPE non valide pour l'élément WORKFLOWVARIABLE.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut DATATYPE valide pour l'élément WORKFLOWVARIABLE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32208	Erreur : L'extension de type <type de SESSIONEXTENSION> et de sous-type <sous-type de SESSIONEXTENSION> n'existe pas pour l'instance de transformation session <nom de SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explication:	Dans le fichier XML, les attributs TYPE et SUBTYPE pour l'élément SESSIONEXTENSION ne sont pas pris en charge par l'élément SESSTRANSFORMATIONINST.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez des attributs TYPE et SUBTYPE dans l'élément SESSIONEXTENSION que l'élément SESSTRANSFORMATIONINST prend en charge.
REP_32209	Erreur : E-mail de suspension <nom de SUSPENSION_EMAIL> non valide pour le workflow <nom de workflow>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut SUSPENSION_EMAIL pour l'élément WORKFLOW qui fait référence à une tâche d'e-mail inexistante.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'attribut SUSPENSION_EMAIL correspond à une tâche d'e-mail réutilisable. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32210	Erreur : Conflit de nom ou nom d'objet <nom d'objet> non valide pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez saisi des caractères non valides pour le nom d'élément spécifié ou vous avez spécifié un nom d'élément qui est en conflit avec un autre nom d'élément.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et renommez l'élément à l'aide de caractères valides uniquement. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32211	Avertissement : plages de début et de fin manquantes dans la clé <KEYRANGE> pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Dans le fichier XML, les attributs STARTRANGE et ENDRANGE sont vides pour l'élément KEYRANGE spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez une valeur pour STARTRANGE, ENDRANGE, ou les deux. Ou éditez les valeurs de plage de début et de fin dans la session après l'avoir importée.
REP_32212	Avertissement : la transformation de session <nom de SESSTRANSFORMATIONINST> n'existe pas dans le mappage <nom de mappage> dans le dossier cible.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié les attributs SINSTANCENAME et TRANSFORMATIONTYPE dans un élément SESSTRANSFORMATIONINST qui ne correspond pas à une transformation dans le mappage associé à la session. Cela a pu se produire si vous avez supprimé la transformation dans le mappage après avoir exporté la session.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que l'élément SESSTRANSFORMATIONINST fait référence à une transformation existante dans le mappage référencé. Ou éditez la session après l'avoir importée.
REP_32213	Erreur : la transformation de session <nom de SESSTRANSFORMATIONINST> n'est pas partitionnable et est connectée à une étape avec plusieurs partitions.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez inclus un élément SESSTRANSFORMATIONINST non partitionnable dans un pipeline avec plusieurs partitions.
Réponse de l'utilisateur :	Exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32214	Avertissement : nom de clé <nom de KEYRANGE ou HASHKEY> non valide pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut NAME dans un élément KEYRANGE ou HASHKEY qui fait référence à un port de transformation inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez un attribut NAME valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32215	Erreur : Type DSQ <DSQINSTTYPE> non valide pour l'élément <nom de SESSIONEXTENSION>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut DSQINSTTYPE non valide pour l'élément SESSIONEXTENSION.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et spécifiez un attribut DSQINSTTYPE valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.

REP_32216	Erreur : le type <TYPE> et le sous-type <SUBTYPE> de la référence de connexion <nom de CONNECTIONREFERENCE> ne sont pas valides pour l'extension.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié les attributs CONNECTIONTYPE et CONNECTIONSUBTYPE dans l'élément CONNECTIONREFERENCE spécifié qui ne sont pas valides pour les attributs TYPE et SUBTYPE de l'élément SESSIONEXTENSION.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que le type et le sous-type des éléments CONNECTIONREFERENCE et SESSIONEXTENSION sont compatibles. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32217	Erreur : un nom de partition <PARTITIONNAME> est donné pour une référence de connexion non partitionnable pour l'instance de transformation session <nom d'instance de transformation session>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez inclus un attribut PARTITIONNAME dans un élément CONNECTIONREFERENCE qui n'est pas partitionnable.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et enlevez l'attribut PARTITIONNAME de l'élément CONNECTIONREFERENCE. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32218	Erreur : Type de tâche <type de tâche> non valide pour l'élément <nom d'élément>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut TYPE non valide dans l'élément TASK.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez un TYPE valide pour TASK. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32219	Avertissement : impossible de trouver l'objet de configuration référencé <REFOBJECTNAME>, la configuration de session par défaut est utilisée.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut REFOBJECTNAME dans un élément CONFIGREFERNCE qui fait référence à un élément CONFIG inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Ceci est un avertissement. Le gestionnaire de workflow utilise une configuration de session par défaut.
REP_32220	Type de partition <PARTITIONTYPE> non valide pour la transformation session <SESSTRANSFORMATIONINST>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut PARTITIONTYPE non valide dans l'élément SESSTRANSFORMATIONINST.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez un attribut PARTITIONTYPE valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32222	Erreur : objet dupliqué <nom d'objet> de type <type d'objet>.
Explication:	Le fichier XLM contient deux objets de même type et nom.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et renommez l'objet dupliqué. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32223	Erreur : deux planificateurs de types conflictuels spécifiés pour le workflow <nom de WORKFLOW> : <SCHEDULER sous FOLDER> réutilisable et <SCHEDULER sous WORKFLOW> non réutilisable.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié des attributs SCHEDULERNAME et REUSABLE_SCHEDULER dans un élément WORKFLOW qui ne correspond pas à un élément SCHEDULER sous l'élément WORKFLOW ou un élément SCHEDULER sous l'élément FOLDER.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que les attributs SCHEDULERNAME et REUSABLE_SCHEDULER ne font référence qu'à un SCHEDULER. Incluez des planificateurs réutilisables sous l'élément FOLDER, et incluez des planificateurs non réutilisables sous l'élément WORKFLOW. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32224	Erreur : Tâche <TASKNAME> introuvable pour l'instance <nom de TASKINSTANCE>.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié un attribut TASKNAME dans un élément TASKINSTANCE qui fait référence à un élément TASK réutilisable inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et vérifiez que les attributs TASKNAME et REUSABLE dans l'élément TASKINSTANCE ne font référence qu'à un élément TASK. Incluez des tâches réutilisables sous l'élément FOLDER, et incluez des tâches non réutilisables sous l'élément WORKFLOW. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32225	Erreur : Valeur <valeur> non valide pour <attribut dans l'élément SCHEDULER> dans le planificateur.
Explication:	Dans le fichier XML, vous avez spécifié une valeur non valide pour l'attribut indiqué dans l'élément SCHEDULER.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et saisissez une valeur valide. Ou exportez à nouveau l'objet puis importez-le.
REP_32292	Erreur : La transformation <nom de transformation> n'a pas de groupe d'entrée.
Explication:	Vous avez importé une transformation personnalisée définie sans groupe d'entrée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez au moins un groupe d'entrée. Ou exportez l'objet et réimportez-le.
REP_32293	Erreur : La transformation <nom de transformation> n'a pas de groupe de sortie.
Explication:	Vous avez importé une transformation personnalisée définie sans groupe de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez au moins un groupe de sortie. Ou exportez l'objet et réimportez-le.
REP_32294	Erreur : Le groupe <groupe> de la transformation <nom de transformation> est à la fois un groupe d'entrée et un groupe de sortie.
Explication:	Vous avez importé une transformation personnalisée avec un groupe défini à la fois comme groupe de sortie et comme groupe d'entrée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier XML et définissez le groupe comme groupe d'entrée, de sortie ou d'entrée/sortie. Ou exportez l'objet et réimportez-le.
REP_32409	Un nom de fichier journal de la session <nom de session> dépasse 600 caractères. La session n'est pas valide.
Explication:	Le nom du fichier journal de session est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de session, spécifiez un nom de fichier journal de session de 600 caractères au maximum, extension de fichier comprise.
REP_32410	Un nom de fichier journal de la session dépasse 600 caractères. La session n'est pas valide.
Explication:	Le nom du fichier journal de session est trop long.

Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de session, spécifiez un nom de fichier journal de session de 600 caractères au maximum, extension de fichier comprise.
REP_32413	Un nom de répertoire de journaux de la session <nom de session> dépasse 600 caractères. La session n'est pas valide.
Explication:	Le nom du répertoire de fichiers journaux de session est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de session, spécifiez un nom de répertoire de fichiers journaux de session de 600 caractères au maximum, délimiteurs compris.
REP_32414	Un nom de répertoire de journaux de la session dépasse 600 caractères. La session n'est pas valide.
Explication:	Le nom du répertoire de fichiers journaux de session est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de session, spécifiez un nom de répertoire de fichiers journaux de session de 600 caractères au maximum, délimiteurs compris.
REP_32426	Configuration de session <nom d'objet de configuration de session>. Le nombre d'exécutions pour lequel un journal de session doit être enregistré doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Pour l'objet de configuration de session nommé, vous enregistrez de journaux de session par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est en dehors de la plage autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Objet de config. des propriétés de session, paramètres Options de journaux, spécifiez un nombre d'exécutions compris entre 0 et 2147483647.
REP_32427	Le nombre d'exécutions pour lequel un journal de session doit être enregistré doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Vous enregistrez des journaux de session par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est en dehors de la plage autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un nombre d'exécutions compris entre 0 et 2147483647 pour les paramètres des options de journal de session.
REP_32467	Le nom du fichier de paramètres est trop long.
Explication:	Le nom du fichier de paramètres du workflow est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nom de fichier de paramètres de 600 caractères au maximum, extension de fichier comprise.
REP_32469	Le nom du fichier journal est trop long.
Explication:	Le nom du fichier journal de workflow est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nom de fichier journal de workflow de 600 caractères au maximum, extension de fichier comprise.
REP_32473	Le nombre de journaux doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Vous enregistrez des journaux de workflow par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est en dehors de la plage autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nombre d'exécutions compris entre 0 et 2147483647.

REP_32471	Le nom du répertoire journal est trop long.
Explication:	Le nom du répertoire de fichiers journaux de workflow est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nom de répertoire de fichiers journaux de workflow de 600 caractères au maximum, délimiteurs compris.
REP_32472	« Enregistrer un journal de workflow pour ces exécutions » doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Vous enregistrez des journaux de workflow par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est en dehors de la plage autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nombre d'exécutions compris entre 0 et 2147483647.
REP_32475	Le nom du fichier de paramètres de la tâche de workflow <nom de workflow> est trop long.
Explication:	Le nom du fichier de paramètres du workflow nommé est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nom de fichier de paramètres de 600 caractères au maximum, extension de fichier comprise.
REP_32477	Le nom du fichier journal de la tâche de workflow <nom de workflow> est trop long.
Explication:	Le nom du fichier journal de workflow du workflow nommé est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nom de fichier journal de workflow de 600 caractères au maximum, extension de fichier comprise.
REP_32479	Le nom du répertoire de journaux de la tâche de workflow <nom de workflow> est trop long.
Explication:	Le nom du répertoire de fichiers journaux de workflow du workflow nommé est trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nom de répertoire de fichiers journaux de workflow de 600 caractères au maximum, délimiteurs compris.
REP_32480	L'option de journalisation <nom de session> de la tâche de workflow n'est pas valide.
Explication:	L'option d'enregistrement de journal de session n'est pas valide. Cela peut se produire si la session a été importée et que l'option d'enregistrement du journal de session n'a pas été définie correctement.
Réponse de l'utilisateur :	Cochez l'option « Enregistrer le journal de session par » dans l'onglet Propriétés de session. Choisissez d'enregistrer les journaux de session soit par horodatage, soit par nombre d'exécutions.
REP_32481	L'option de journal de workflow n'est pas valide.
Explication:	L'option d'enregistrement du journal de workflow n'est pas valide. Cela peut se produire si le workflow a été importé et que l'option d'enregistrement du journal de workflow n'a pas été définie correctement.
Réponse de l'utilisateur :	Cochez l'option « Enregistrer le journal de workflow par » dans l'onglet Propriétés de workflow. Choisissez d'enregistrer les journaux soit par horodatage, soit par nombre d'exécutions.

REP_32482	Tâche de workflow <nom de workflow> : « Enregistrer un journal de workflow pour ces exécutions » doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Vous enregistrez les journaux de workflow du workflow nommé pour un certain nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est en dehors de la plage autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'option Journaux de workflow pour ces exécutions dans l'onglet Propriétés de workflow. Veillez à ce que le nombre d'exécutions soit compris entre 0 et 2 147 483 647.
REP_32483	« Enregistrer un journal de workflow pour ces exécutions » doit être compris entre 0 et 2 147 483 647.
Explication:	Vous enregistrez des journaux de workflow par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est en dehors de la plage autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, spécifiez un nombre d'exécutions compris entre 0 et 2 147 483 647.
REP_32490	Le nom du répertoire de journaux de la tâche de workflow <nom de workflow> doit avoir un délimiteur.
Explication:	Le nom du répertoire de fichiers journaux de workflow du workflow nommé ne se termine pas par un délimiteur, utilisez « \u00a0 » sur les systèmes Windows ou « / » sur les systèmes UNIX.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, incluez le délimiteur approprié après le nom du répertoire de fichiers de journalisation de workflow.
REP_32491	Le nom du répertoire de journalisation doit avoir un délimiteur.
Explication:	Le nom du répertoire de fichiers de journalisation de workflow ne se termine pas par un délimiteur, utilisez « \ » sur les systèmes Windows ou « / » sur les systèmes UNIX.
Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Propriétés de workflow, incluez le délimiteur approprié après le nom du répertoire de fichiers de journalisation de workflow.
REP_32494	Le premier caractère d'un nom ne peut pas être un nombre.
Explication:	Vous avez saisi un nom dont le premier caractère est un nombre.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom dont le premier caractère est une lettre.
REP_32495	Les espaces ne sont pas autorisés dans un nom.
Explication:	Vous avez saisi un nom qui comporte des espaces.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom sans espace.
REP_32496	Le premier caractère d'un nom ne peut pas être <caractère>.
Explication:	Vous avez saisi un nom dans lequel le caractère spécifié n'est pas autorisé en première position.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom qui ne contient pas le caractère spécifié.
REP_32497	Le caractère <caractère> n'est pas autorisé dans un nom.
Explication:	Vous avez saisi un nom pour lequel le caractère spécifié n'est pas autorisé.

Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom qui ne contient pas ce caractère.
REP_32498	La longueur du nom est trop importante.
Explication:	Vous avez saisi un nom trop long.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom plus court.
REP_32499	Ce n'est pas un nom valide.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le fournisseur de plug-in.
REP_32523	La session <nom de session> a des sous-types de connexion différents sur les partitions.
Explication:	La session nommée comporte plusieurs partitions. Les types de connexion cible ou source d'au moins deux partitions sont différents.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour les propriétés de session et spécifiez le même type de connexion source ou cible pour toutes les partitions.
REP_32524	La session a des sous-types de connexion différents sur les partitions.
Explication:	La session actuelle comporte plusieurs partitions. Les types de connexion cible ou source d'au moins deux partitions sont différents.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour les propriétés de session et spécifiez le même type de connexion source ou cible pour toutes les partitions.
REP_32532	Clé de hachage requise manquante pour <transformation> dans la session <nom de session>.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par clés d'utilisateur de hachage sur la transformation nommée mais la clé de hachage est manquante. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et remplacé la transformation nommée par une transformation contenant des ports différents.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session puis spécifiez une clé de hachage sur la transformation nommée ou changez le type de partition.
REP_32533	Clé de hachage requise manquante pour <nom de transformation>.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par clés d'utilisateur de hachage sur la transformation nommée mais la clé de hachage est manquante. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et remplacé la transformation nommée par une transformation contenant des ports différents.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session puis spécifiez une clé de hachage sur la transformation nommée ou changez le type de partition.

REP_32534	La clé de hachage <nom de clé> pour <nom de transformation> dans la session <nom de session> n'est pas valide.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par clés d'utilisateur de hachage sur la transformation nommée mais la clé de hachage que vous avez choisie n'est plus valide. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et que la clé sélectionnée n'est plus dans la transformation nommée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session et spécifiez une nouvelle clé de hachage sur la transformation.
REP_32535	La clé de hachage <nom de clé> pour l'instance <nom de transformation> n'est pas valide.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par clés d'utilisateur de hachage sur l'instance de transformation nommée mais la clé de hachage que vous avez choisie n'est plus valide. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et que la clé sélectionnée n'est plus dans la transformation nommée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session et spécifiez une nouvelle clé de hachage sur l'instance de transformation.
REP_32536	Le type de port de la clé de hachage <nom de clé> pour l'instance <nom de transformation> dans la session <nom de session> n'est pas valide.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clés ou clés d'utilisateur de hachage sur l'instance de transformation nommée, mais la clé n'est plus un port d'entrée ou d'entrée/sortie. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et changé les types de port dans l'instance de transformation nommée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session et sélectionnez un port d'entrée ou d'entrée/sortie comme clé.
REP_32537	Le type de port de la clé de hachage <nom de clé> pour l'instance <nom de transformation> dans la session <nom de session> n'est pas valide.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clés ou par clés d'utilisateur de hachage sur l'instance de transformation nommée, mais la clé n'est plus un port d'entrée ou d'entrée/sortie. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et changé les types de port dans l'instance de transformation nommée.
	Modifiez les propriétés de session et sélectionnez un port d'entrée ou d'entrée/sortie comme clé. Identique à REP_32536.
REP_32542	Plage de clés vide pour <nom de transformation> dans la session <nom de session>.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clés sur la transformation nommée. Les valeurs de début et de fin d'au moins une plage de clés sont vides, et il n'y a pas de remplacement SQL ou de condition de filtre pour la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Fournissez les valeurs de début et de fin manquantes pour la plage de clés ou spécifiez un remplacement SQL ou une condition de filtre pour la transformation.
REP_32543	Clé de hachage requise manquante pour <nom de transformation>.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clés sur la transformation nommée. Les valeurs de début et de fin d'au moins une plage de clés sont vides, et il n'y a pas de remplacement SQL ou de condition de filtre pour la transformation.

Réponse de l'utilisateur :	Fournissez les valeurs de début et de fin manquantes pour la plage de clés ou spécifiez un remplacement SQL ou une condition de filtre pour la transformation.
REP_32544	La tâche de minuteur <nom de tâche de minuteur> utilise une variable de workflow vide.
Explication:	La tâche de minuteur utilise une variable de workflow pour calculer l'attente, mais la variable a une valeur null.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la tâche de minuteur utilise la variable appropriée. Vérifiez également le workflow ou le journal du serveur pour déterminer pourquoi la valeur de la variable est null.
REP_32546	La tâche de minuteur <nom de tâche de minuteur> utilise une variable de workflow non valide.
Explication:	La tâche de minuteur utilise une variable de workflow pour calculer l'attente, mais la variable n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la tâche de minuteur utilise la variable appropriée. Vérifiez également le workflow pour vous assurer que la variable existe.
REP_32548	La tâche de minuteur <nom de tâche de minuteur> utilise une variable de workflow qui n'est pas du type de données date/heure.
Explication:	La tâche de minuteur nommée utilise une variable de workflow pour calculer l'attente, mais le type de données de la variable n'est pas date/heure.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la tâche de minuteur pour vous assurer que vous avez spécifié la variable appropriée. Vérifiez également le workflow pour vous assurer que le type de données de la variable est date/heure.
REP_32550	Clé non spécifiée pour la partition de plage de clé pour <nom de partition:nom de transformation> dans la session <nom de session>.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clé sur la transformation nommée mais il n'y a pas de clé de partition. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et remplacé la transformation par une transformation contenant des ports différents.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session puis spécifiez une clé de partition sur la transformation ou changez le type de partition.
REP_32551	Clé non spécifiée pour la partition de plage de clé pour <nom de partition:transformation>.
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clé sur la transformation nommée mais il n'y a pas de clé de partition. Cela s'est peut-être produit parce que vous avez mis à jour le mappage et remplacé la transformation par une transformation contenant des ports différents.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session puis spécifiez une clé de partition sur la transformation ou changez le type de partition.
REP_32558	Tâche de workflow <nom de workflow> : une variable d'Integration Service non valide est associée à l'option « Enregistrer un journal de workflow pour ces exécutions ».
Explication:	Vous enregistrez les journaux de workflow du workflow nommé par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est basé sur une variable non valide.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'option Journaux de workflow pour ces exécutions dans l'onglet Propriétés de workflow. Assurez-vous que vous avez spécifié la variable de service appropriée. Vérifiez également que la variable spécifiée est un nombre entier.
REP_32559	Une variable d'Integration Service non valide est associée à l'option « Enregistrer un journal de workflow pour ces exécutions ».
Explication:	Vous enregistrez des journaux de workflow par nombre d'exécutions. Le nombre d'exécutions spécifié est basé sur une variable de service non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'option Journaux de workflow pour ces exécutions dans l'onglet Propriétés de workflow. Assurez-vous que vous avez spécifié la variable de service appropriée. Vérifiez également que la variable de service spécifiée est un nombre entier.
REP_32701	Clé non spécifiée pour la partition de clés d'utilisateur de hachage (groupe <groupe>, instance <nom d'instance de transformation>, session <nom de session>).
Explication:	Vous avez exécuté une session avec un point de partition de clés d'utilisateur de hachage sur une transformation multigroupe, mais vous n'avez pas spécifié de clé.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session et spécifiez une clé pour le groupe. Ou changez le type de partition du groupe.
REP_32702	Clé non spécifiée pour la partition de clés d'utilisateur de hachage (groupe <groupe>, instance <nom d'instance de transformation>).
Explication:	Vous avez exécuté une session avec un point de partition de clés d'utilisateur de hachage sur une transformation multigroupe, mais vous n'avez pas spécifié de clé.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session et spécifiez une clé pour le groupe. Ou changez le type de partition du groupe.
REP_32705	Clé non spécifiée pour la partition de plage de clé (groupe <groupe>, instance <nom d'instance de transformation>, session <nom d'instance de session>).
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clé mais vous n'avez pas spécifié de clé pour le groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session pour spécifier une clé pour le groupe ou changez le type de partition pour le groupe.
REP_32706	Clé non spécifiée pour la partition de plage de clé (groupe <groupe>, instance <nom d'instance de transformation>).
Explication:	Vous avez sélectionné le partitionnement par plage de clé mais vous n'avez pas spécifié de clé pour le groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez les propriétés de session pour spécifier une clé pour le groupe ou changez le type de partition pour le groupe.
REP_32827	Erreur de syntaxe : nom de variable <nom de variable> incorrect.
Explication:	Vous avez altéré le fichier XML ou créé un nom de variable de mappage non valide. Le nom de la variable de mappage importée n'est pas valide. Le nom doit commencer par \$\$, comporter plus de deux caractères et peut uniquement comporter des caractères alphanumériques et des tirets bas.
Réponse de l'utilisateur :	Veillez à ce que les noms de variable de mappage suivent le format approprié.

REP_32828	Une variable portant le nom <nom de variable>, existe déjà dans le mappage.
Explication:	Vous avez altéré le fichier XML ou créé un nom de variable de mappage non valide. Le nom de variable de mappage importé n'est pas unique à l'intérieur du mappage importé.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les noms de variable de mappage sont uniques dans n'importe quel mappage.
REP_32898	Avertissement : Échec de mise à niveau de la source XML <source>.
Explication:	La source XML comporte des incohérences et sa mise à niveau a échoué. La source XML décrite dans l'erreur n'est pas utilisable dans le référentiel mis à niveau. Tous les mappages ou sessions utilisant la source sont également inutilisables.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez la source XML.
REP_32899	Avertissement : Échec de mise à niveau de la cible XML <cible>.
Explication:	La cible XML comporte des incohérences et sa mise à niveau a échoué. La cible XML décrite dans l'erreur n'est pas utilisable dans le référentiel mis à niveau. Tous les mappages ou sessions utilisant la cible sont également inutilisables.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez la cible XML.
REP_51037	Erreur de connexion à la base de données : <erreur>.
Explication:	Le processus Repository Service de référentiel ou d'agent de référentiel n'a pas pu se connecter à la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur. Consultez les messages d'erreurs connexes dans le journal de base de données. Vérifiez que le nom d'utilisateur, le mot de passe et la chaîne de connexion de la base de données sont corrects.
REP_51042	Échec de la connexion de l'agent de référentiel. Erreur système (errno = <numéro d'erreur>) <message d'erreur> : Impossible de lire l'en-tête du message. <nombre> octets lus.
Explication:	La connexion au processus d'agent de référentiel a échoué en raison d'une erreur système.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreurs connexes du journal d'événement système pour connaître la cause de l'erreur. Essayez l'opération à nouveau. Si le problème persiste, contactez l'administrateur réseau.
REP_51048	Échec de la communication en raison d'erreurs de réseau. [Erreur système (errno = <numéro d'erreur>) : <message d'erreur>.] Veuillez essayer de vous reconnecter au référentiel.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas se connecter à l'agent de référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez l'erreur du système d'exploitation référencée dans ce message et apportez toute modification nécessaire. Il peut y avoir des problèmes de réseau.
REP_51054	Erreur interne : impossible d'attribuer le tampon de taille <taille> octets à la réception du message entrant. Le système manque peut-être de mémoire.
Explication:	Le système dispose de peu de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez des ressources système.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

REP_51056 Lecture impossible depuis l'interface de connexion client. <nombre> octets lus.

Explication: Le client du référentiel a perdu la connectivité au processus d'agent de référentiel.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le processus d'agent de référentiel est en cours d'exécution. Si l'agent de référentiel ne fonctionne pas, redémarrez-le. Vérifiez également que la base de données du référentiel est en cours d'exécution.

REP_51058 Erreur TCP/IP inconnue. Veuillez essayer de vous connecter au référentiel à nouveau.

Explication: Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas se connecter à l'agent de référentiel en raison d'un problème de réseau. Cela peut se produire si la machine de l'agent de référentiel a été déconnectée du réseau, ou si elle a subi une coupure de courant.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que les machines du client PowerCenter et d'Integration Service peuvent se connecter à la machine de l'agent de référentiel et tentez de vous reconnecter.

REP_51059 La connexion de l'agent de référentiel a échoué, un autre agent de référentiel sur le port <numéro de port> de l'hôte <nom d'hôte> est déjà connecté à ce référentiel <nom de référentiel>.

Explication: Un autre processus d'agent de référentiel est déjà en cours d'exécution pour le référentiel.

Réponse de l'utilisateur : Connectez-vous à l'agent de référentiel en cours d'exécution ou attendez qu'il s'arrête pour vous reconnecter.

REP_51071 Nom non valide : Vous devez spécifier un nom.

Explication: Vous avez tenté de créer une extension de métadonnées mais vous avez laissé son nom vide.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez un nom pour l'extension de métadonnées.

REP_51072 Une extension de métadonnées nommée <nom d'extension de métadonnées> existe déjà dans le domaine actuel.

Explication: Vous avez tenté de créer ou de renommer une extension de métadonnées. Cependant, une autre extension de métadonnées avec le nom spécifié existe déjà pour le même type d'objet dans le domaine.

Réponse de l'utilisateur : Spécifiez un nom unique pour l'extension de métadonnées.

REP_51073 <valeur> n'est pas une valeur entière valide. Veuillez saisir une valeur d'entier entre <valeur minimum> et <valeur maximum>.

Explication: Vous avez saisi une valeur pour une extension de métadonnées d'entier qui est soit trop grande, soit trop petite.

Réponse de l'utilisateur : Saisissez une valeur comprise entre les valeurs minimum et maximum.

REP_51074	La longueur de la valeur de <longueur> est supérieure à la longueur maximum de <longueur maximum>. Veuillez entrer une valeur avec une longueur inférieure ou égale à ce maximum.
Explication:	Vous avez tenté de modifier la précision d'une extension de métadonnées de chaîne, mais la chaîne existante est plus longue que la précision spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez réduire la longueur de l'extension de métadonnées existante puis modifier la précision, ou spécifier une précision supérieure ou égale à la longueur de l'extension de métadonnées existante.
REP_51075	La longueur maximum est trop grande. Veuillez spécifier une valeur inférieure ou égale à <longueur maximum>.
Explication:	Vous avez tenté de saisir une précision pour une extension de métadonnées de chaîne qui est trop longue.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une précision qui est inférieure ou égale à la longueur maximum.
REP_51112	Le mot-clé réservé <mot-clé> ne peut pas être utilisé.
Explication:	Vous avez spécifié un mot-clé qui est réservé. Vous ne pouvez pas utiliser de mots-clés réservés.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une valeur non mot-clé.
REP_51115	Une table portant le nom <nom de table> existe déjà. Veuillez entrer un nom unique.
Explication:	Vous avez spécifié un nom de table qui est déjà utilisé.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de table unique.
REP_51116	Ce nom métier a déjà été utilisé par la table source <nom de base de données>:<nom de table> dans le référentiel et a été renommé <nom de table>. Vous devez enregistrer vos modifications avant de renommer cette table.
Explication:	Vous avez modifié la valeur du nom métier dans une définition source. Vous avez ensuite tenté de saisir l'ancien nom métier dans une autre définition source. Cela n'est pas autorisé. Par exemple, vous avez remplacé le nom métier B1 dans la source S1 par B2. Vous avez ensuite saisi le nom métier B1 dans une autre définition source, S2.
Réponse de l'utilisateur :	Enregistrez les modifications dans le référentiel après avoir saisi le nouveau nom métier pour la définition source. Vous pouvez ensuite utiliser l'ancien nom métier pour une autre définition source.
REP_51120	La colonne <colonne> n'autorise pas les valeurs nulles.
Explication:	Integration Service a reçu des données nulles pour une colonne. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si les données et le mappage ne comportent pas d'incohérences.
REP_51134	La valeur absolue de l'échelle ne peut pas être supérieure à la longueur/précision.
Explication:	La valeur absolue de l'échelle que vous avez saisie est supérieure à la valeur de la longueur/précision. Par exemple, vous avez défini la précision sur 5, mais l'échelle sur 7.

Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une valeur d'échelle dont la valeur absolue ne dépasse pas la valeur de la longueur ou précision.
REP_51135	L'échelle ne peut pas être définie sur un nombre inférieur à -<nombre>.
Explication:	Vous avez saisi une valeur d'échelle inférieure à la valeur minimum autorisée.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une valeur d'échelle supérieure à la valeur minimum spécifiée.
REP_51137	Ce nom métier a déjà été utilisé par la table cible <nom de table> dans le référentiel et a été renommé <nom de table>. Vous devez enregistrer vos modifications avant de renommer cette table.
Explication:	Vous avez modifié la valeur du nom métier dans une définition cible. Vous avez ensuite tenté de saisir l'ancien nom métier dans une autre définition cible. Cela n'est pas autorisé. Par exemple, vous avez remplacé le nom métier B1 dans la cible T1 par B2. Vous avez ensuite saisi le nom métier B1 dans une autre définition cible, T2.
Réponse de l'utilisateur :	Enregistrez les modifications dans le référentiel après avoir saisi le nouveau nom métier pour la définition cible. Vous pouvez ensuite utiliser l'ancien nom métier pour une autre définition cible.
REP_51178	Avertissement : une connexion d'application correspondante a été détectée, mais vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette connexion d'application <nom de connexion>. Cette connexion d'application sera copiée puis renommée <nouveau nom de connexion>.
Explication:	Lorsque vous copiez un dossier, vous n'avez pas d'autorisation sur un objet de connexion dans le référentiel cible.
Réponse de l'utilisateur :	L'assistant de copie de dossier copiera la connexion du référentiel source et la renommera.
REP_51292	Un nom de propriété d'initialisation ne peut pas être vide.
Explication:	Il n'y a pas de valeur de propriété d'initialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une propriété d'initialisation.
REP_51294	La propriété d'initialisation <propriété> n'existe pas.
Explication:	La propriété d'initialisation spécifiée n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une propriété d'initialisation existante.
REP_51295	<propriété> est une propriété d'initialisation intégrée.
Explication:	Vous avez tenté de supprimer, de créer ou de renommer une propriété d'initialisation intégrée. Vous ne pouvez pas modifier une propriété d'initialisation intégrée.
Réponse de l'utilisateur :	Ne tentez pas de supprimer, de créer ou de modifier des propriétés d'initialisation intégrées.
REP_51296	La description d'une propriété d'initialisation intégrée ne peut pas être modifiée.
Explication:	Vous avez tenté de modifier une propriété d'initialisation intégrée. Cela n'est pas autorisé.

Réponse de l'utilisateur :	Ne modifiez pas une propriété d'initialisation intégrée.
REP_51297	Une propriété d'initialisation intégrée ne peut pas être supprimée.
Explication:	Vous avez tenté de supprimer une propriété d'initialisation intégrée.
Réponse de l'utilisateur :	Ne supprimez pas une propriété d'initialisation intégrée.
REP_51298	Un nom de propriété d'initialisation ne peut pas contenir plus de 80 caractères.
Explication:	Le nom de propriété d'initialisation fait plus de 80 caractères.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez un nom de propriété d'initialisation de 80 caractères au maximum.
REP_51300	Erreur : référentiel incohérent. Le référentiel <nom de référentiel> n'a pas d'utilisateur Administrateur. Impossible d'initialiser le référentiel.
Explication:	La base de données de référentiel peut contenir des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Restaurez le référentiel à partir d'un fichier de sauvegarde puis vérifiez les erreurs du journal du serveur de base de données.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_51301	Impossible d'envoyer des messages au Repository Service. Échec d'initialisation du référentiel <nom de référentiel>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_51304	Le nombre de partitions <nombre> n'est pas valide.
Explication:	Erreur interne de plug-in.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le fournisseur de l'application de plug-in.
REP_51343	Connexion au serveur de la base de données impossible. Vérifiez la connexion au serveur de la base de données.
Explication:	Le processus d'agent du référentiel n'a pas pu se connecter au serveur de base de données du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données du référentiel est en cours d'exécution. Vérifiez que vous avez une connexion réseau au système de base de données du référentiel. Vérifiez que le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe et la chaîne de connexion sont corrects. Vérifiez que le type de base de données spécifié dans la configuration du référentiel est correct.

REP_51357	Échec de la récupération de la connexion <nom de connexion> spécifiée pour \$Source car plusieurs connexions de types différents ont ce nom et l'Integration Service ne peut pas déterminer quelle connexion il doit utiliser.
Explication:	Le nom de connexion de la base de données spécifiée existe dans la connexion relationnelle et dans la connexion d'application. Lorsque vous avez saisi le nom de connexion à la base de données pour la propriété de session \$Source Connection Value, vous n'avez pas spécifié Relational: ou Application: avant le nom de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez Relational: ou Application: avant le nom de connexion pour \$Source Connection Value sur l'onglet Propriétés des propriétés de session.
REP_51358	Échec de la récupération de la connexion <nom de connexion> spécifiée pour \$Target car plusieurs connexions de types différents ont ce nom et Integration Service ne peut pas déterminer quelle connexion il doit utiliser.
Explication:	Le nom de connexion de la base de données spécifiée existe dans la connexion relationnelle et dans la connexion d'application. Lorsque vous avez saisi le nom de connexion à la base de données pour la propriété de session \$Target Connection Value, vous n'avez pas spécifié Relational: ou Application: avant le nom de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez Relational: ou Application: avant le nom de connexion pour \$Target Connection Value sur l'onglet Propriétés des propriétés de session.
REP_51378	Échec de la récupération de la connexion <nom de connexion> spécifiée pour le journal de BD REH car plusieurs connexions de types différents ont ce nom et Integration Service ne peut pas déterminer quelle connexion il doit utiliser.
Explication:	Le nom de connexion de la base de données spécifiée existe dans la connexion relationnelle et dans la connexion d'application. Lorsque vous avez saisi le nom de connexion à la base de données pour la propriété de session \$Target Connection Value, vous n'avez pas spécifié Relational: ou Application: avant le nom de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez Relational: ou Application: avant le nom de connexion pour \$Target Connection Value sur l'onglet Propriétés des propriétés de session.
REP_51444	La valeur de « MessageSendBufferSize » <taille de tampon d'envoi de message> n'est pas valide, valeur <taille de tampon d'envoi de message> ignorée. Utilisation de la valeur par défaut du système.
Explication:	Le référentiel est sur une machine Windows et le fichier de configuration du référentiel spécifie une valeur non valide pour le paramètre MessageSendBufferSize. L'agent du référentiel utilise la taille de tampon d'envoi de message par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier de configuration du référentiel et vérifiez que la taille MessageSendBufferSize est supérieure ou égale à zéro. Quand vous spécifiez zéro, l'agent de référentiel ignore le paramètre MessageSendBufferSize.
REP_51445	La valeur de « MessageReceiveBufferSize » <taille de tampon de réception de message> n'est pas valide, valeur <taille de tampon de réception de message> ignorée. Utilisation de la valeur par défaut du système.
Explication:	Le référentiel est sur une machine Windows et le fichier de configuration du référentiel spécifie une valeur non valide pour le paramètre MessageReceiveBufferSize. L'agent du référentiel utilise la taille de tampon de réception de message par défaut.

Réponse de l'utilisateur :	Éditez le fichier de configuration du référentiel et vérifiez que la taille MessageReceiveBufferSize est supérieure ou égale à zéro. Quand vous spécifiez zéro, l'agent de référentiel ignore le paramètre MessageReceiveBufferSize.
REP_51447	Le délai d'une requête de référentiel a été dépassé. [Erreur système (errno = <numéro d'erreur>) : <message d'erreur système>]. Veuillez essayer de vous connecter au référentiel à nouveau.
Explication:	Les valeurs de dépassement de délai des requêtes du Repository Service sont trop faibles. Ou vous avez fait une requête pour un objet de référentiel important, ce qui a réduit les performances réseau.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la valeur MessageReceiveTimeout et la valeur MessageSendTimeout dans la configuration du référentiel.
Explication:	Le délai de la requête du Repository Service a été dépassé en raison de la lenteur du réseau.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le réseau fonctionne correctement.
Explication:	Le référentiel est arrêté.
Réponse de l'utilisateur :	Démarrez le référentiel.
REP_51502	La valeur <nombre de secondes> spécifiée pour la valeur du délai d'expiration du pool de la base de données n'est pas valide. Le Repository Service utilise la valeur par défaut <nombre>.
Explication:	La valeur spécifiée pour le délai d'expiration du pool de la base de données n'est pas valide. Par exemple, elle est peut-être inférieure au minimum ou est peut-être un nombre négatif ou une lettre.
Réponse de l'utilisateur :	Acceptez la valeur par défaut du délai d'expiration du pool de la base de données. Saisissez une valeur valide pour le délai d'expiration du pool de la base de données dans les propriétés avancées du Repository Service.
REP_51503	La valeur <nombre de connexions> spécifiée pour la valeur du seuil d'expiration du pool de la base de données n'est pas valide. Le Repository Service utilise la valeur par défaut <nombre>.
Explication:	La valeur spécifiée pour la valeur du seuil d'expiration du pool de la base de données n'est pas valide. Par exemple, elle est peut-être inférieure au minimum ou est peut-être un nombre négatif ou une lettre.
Réponse de l'utilisateur :	Acceptez la valeur par défaut du seuil d'expiration du pool de la base de données. Saisissez une valeur valide pour le seuil d'expiration du pool de la base de données dans les propriétés avancées du Repository Service.
REP_51507	La cible <nom de cible> ne peut pas avoir de champ FileName.
Explication:	Vous importez une cible dont une colonne est définie en tant que port FileName, mais la cible ne prend pas en charge le port FileName. La cible doit être un fichier plat.
Réponse de l'utilisateur :	Enlevez l'attribut de champ ISFILENAMEFIELD ="YES" dans le fichier XML.

REP_51508	La cible <nom de cible> a un champ FileName existant.
Explication:	Vous importez une cible qui comporte deux ports FileName. Une cible de fichier plat peut avoir un port FileName.
Réponse de l'utilisateur :	Enlevez l'attribut de champ ISFILENAMEFIELD ="YES" pour une des colonnes dans le fichier XML.
REP_51509	Le nombre maximum de tentatives de récupération automatique de la tâche de workflow <ID de workflow> doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Le nombre maximum de tentatives de récupération automatique contient un nombre négatif.
Réponse de l'utilisateur :	Changez l'option Tentatives de récupération automatique dans l'onglet Propriétés de workflow. Ce nombre doit être supérieur ou égal à zéro.
REP_51510	Le nombre maximum de tentatives de récupération automatique doit être compris entre 0 et 2147483647.
Explication:	Le nombre maximum de tentatives de récupération automatique est un nombre négatif.
Réponse de l'utilisateur :	Changez l'option Tentatives de récupération automatique dans l'onglet Propriétés de workflow. Ce nombre doit être supérieur ou égal à zéro.
REP_51814	Échec de la connexion du référentiel.
Explication:	Le processus d'agent de référentiel n'a pas pu se connecter à la base de données du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur.
REP_51815	Échec de lecture des informations de connexion du référentiel.
Explication:	Le processus d'agent de référentiel n'a pas pu lire les informations de connectivité à partir de la configuration du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations dans la configuration du référentiel sont correctes.
REP_51832	La clé de licence pour le repagent a expiré.
Explication:	La clé de licence du produit a expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le Support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence.
REP_51848	Impossible d'autoriser le versionnage de l'objet sans une clé de licence de développement basé sur l'équipe.
Explication:	PowerCenter ne peut pas activer le versionnage de l'objet car la licence affectée au référentiel ne comporte pas l'option de développement basé sur l'équipe.
Réponse de l'utilisateur :	Appliquez une licence qui comporte l'option de développement basé sur l'équipe au Repository Service. Vous pouvez acheter cette option auprès d'Informatica.
REP_51849	Le référentiel versionné ne peut pas être activé ou restauré sans une clé de licence de développement basé sur l'équipe.
Explication:	PowerCenter ne peut pas autoriser le versionnage de l'objet tant que vous n'avez pas de clé de licence de développement basé sur l'équipe.

Réponse de l'utilisateur :	Appliquez le Repository Service à une licence qui comporte l'option de développement basé sur l'équipe. Vous pouvez acheter cette option auprès d'Informatica.
REP_51961	La valeur de la variable d'environnement <nom de variable d'environnement> doit être chiffrée avec la dernière version de <i>pmpasswd</i>.
Explication:	La variable d'environnement a été chiffrée à l'aide d'une ancienne version de <i>pmpasswd</i> . Valide dans PowerCenter 8.1, <i>pmpasswd</i> utilise un nouvel algorithme de chiffrement plus robuste.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la version actuelle de <i>pmpasswd</i> pour chiffrer tous les mots de passe que vous stockez comme variables d'environnement, et mettez à jour les variables d'environnement avec les nouveaux mots de passe chiffrés.
REP_55035	Une erreur s'est produite pendant le déploiement.
Explication:	Le processus d'agent de référentiel n'a pas pu copier un dossier.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur. Ce message d'erreur peut être précédé de REP_51056.
REP_55036	Une erreur s'est produite lors de la comparaison des dossiers.
Explication:	Le processus d'agent de référentiel n'a pas pu comparer deux dossiers.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur.
REP_55102	Échec de connexion au Repository Service <nom de service>.
Explication:	Les informations de connexion ne sont pas valides ou l'utilisateur n'a pas d'autorisations sur le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Action : Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Vérifiez également que l'utilisateur a des autorisations sur ce référentiel.
Explication:	L'hôte n'est pas accessible à partir de la machine client à cause d'un pare-feu ou parce qu'un nom d'hôte et un numéro de port incorrects ont été spécifiés pour la connexion au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations de connexion sont valides et que la machine client peut accéder à la machine hôte.
Explication:	La version du référentiel n'est pas la même que celle du client PowerCenter ou d'Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le client PowerCenter, Integration Service et le Repository Service ont la même version produit. Si ce n'est pas le cas, mettez-les à niveau vers la même version.
Explication:	L'application a rencontré une erreur lors de la connexion au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur.
REP_57060	Échec de la connexion.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu authentifier l'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur supplémentaires.

REP_57064	Nombre maximum de connexions dépassé.
Explication:	Le nombre maximum de connexions au processus d'agent de référentiel a dépassé le nombre de connexions spécifié dans la configuration du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la configuration du référentiel et augmentez la valeur de l'option de configuration MaximumConnections. Fermez également les connexions au référentiel inactives.
REP_57071	Impossible de se connecter à la base de données du référentiel. Vérifiez la configuration de l'agent de référentiel.
Explication:	L'agent de référentiel n'a pas pu se connecter au serveur de base de données du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les informations de connectivité dans la configuration du référentiel sont correctes. Vérifiez que la base de données du référentiel est en cours d'exécution.
REP_57084	Nombre maximum de verrous simultanés dépassé.
Explication:	Le processus d'agent de référentiel a dépassé le nombre de verrous d'objet de référentiel spécifié dans la configuration du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la configuration du référentiel et augmentez la valeur de l'option de configuration MaximumLocks. Libérez également les verrous résiduels.
REP_57145	Aucune donnée trouvée dans la base de données.
Explication:	Une erreur interne s'est produite en raison de données incohérentes dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_57151	Arguments de fonction non valides.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_57169	Plusieurs connexions de types différents ont le même nom, et certaines sessions et/ou transformations contiennent ce nom sans préfixe de type (tel que « Relational: ») comme informations de connexion. Cette ambiguïté doit être résolue en préfixant ces informations de connexion.
Explication:	Le nom de connexion de la base de données spécifiée existe dans la connexion relationnelle et dans la connexion d'application. Vous avez saisi le nom de connexion à la base de données pour la procédure stockée ou l'emplacement de la transformation recherche dans les propriétés de session, mais vous n'avez pas spécifié Relational: ou Application: avant le nom de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez Relational: ou Application: avant le nom de connexion pour la procédure stockée ou l'emplacement de la transformation Recherche dans les propriétés de session.
Explication:	Le nom de connexion à la base de données dans le champ From de la boîte de dialogue Replace Connections existe en tant que connexion relationnelle et connexion d'application. Vous avez saisi le nom de connexion à la base de données dans au moins une session ou transformation, mais vous n'avez pas spécifié Relational: ou Application: avant le nom de connexion.

Réponse de l'utilisateur :	Saisissez Relational: ou Application: avant le nom de connexion dans toutes les propriétés de transformation et les propriétés de session qui spécifient ce nom de connexion à la base de données.
REP_57201	Erreur interne : l'objet référentiel ne correspond pas.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
REP_57269	Cette connexion a été interrompue.
Explication:	Une connexion de référentiel s'est arrêtée car un administrateur de référentiel ou de domaine l'a interrompue, et un client PowerCenter a ensuite tenté de se reconnecter au référentiel avec la même connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'administrateur du référentiel n'a pas besoin que tous les utilisateurs soient déconnectés du référentiel pour la maintenance ou autre. Puis retentez l'opération dans le client PowerCenter.
REP_58224	Échec de la connexion de <outil client PowerCenter> au référentiel <nom de référentiel> car les utilisateurs et groupes du référentiel n'ont pas été mis à niveau.
Explication:	Le client PowerCenter n'a pas pu se connecter à un référentiel car les utilisateurs et groupes du référentiel n'ont pas été mis à niveau.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à niveau les utilisateurs et groupes du référentiel dans l'outil Administrator. Puis retentez l'opération dans le client PowerCenter.
REP_61002	AVERTISSEMENT : <définition XML> contenait des éléments ou attributs dont les préfixes ont été supprimés.
Explication:	Vous mettez à niveau une définition XML qui contient des attributs ou éléments préfixés. L'analyseur XML enlève les préfixes des attributs et éléments et termine la mise à niveau du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Effectuez la mise à niveau du référentiel puis importez à nouveau la définition XML.
REP_61003	Plage de clés vide pour la clé <nom de clé> (groupe <groupe>, instance <nom d'instance de transformation>, session <nom d'instance de session>).
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de plage de clés pour la clé spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la plage de clés et spécifiez la valeur de début et de fin pour la clé.
REP_61004	Plage de clés vide pour la clé <nom de clé> (groupe <groupe>, session <nom de session>).
Explication:	Vous n'avez pas spécifié de plage de clés pour la clé spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la plage de clés et spécifiez la valeur de début et de fin pour la clé.
REP_61010	Échec de validation du champ de transformation <nom de champ>.
Explication:	Erreur interne. L'ID de champ ou de table auquel appartient le champ est de zéro.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_61011

Impossible d'avoir des cycles dans les champs de transformation.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_61012

Erreur : Le champ <nom de port> de la transformation <nom de transformation> n'a pas pu être validé.

Explication:

Le concepteur n'a pas pu valider le port dans la transformation.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez les autres messages d'erreur précédant celui-ci.

REP_61013

Groupe non valide rencontré pendant la validation de l'ordre des groupes.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_61014

Erreur : Impossible de valider les groupes de transformation <nom de transformation>.

Explication:

Le concepteur n'a pas pu valider la transformation.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez les autres messages d'erreur précédant celui-ci.

REP_61027

Impossible de définir la propriété de connexion de la base de données.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

REP_61031

Échec de la mise à niveau de <définition XML> car la suppression des préfixes a généré un XPATH non valide.

Explication:

Le processus de mise à niveau a supprimé un préfixe d'un élément ou d'un attribut. Le mappage XML obtenu n'est pas unique et n'a pas pu être mis à niveau vers un XPath valide.

Réponse de
l'utilisateur :

Importez à nouveau la définition XML.

REP_61032

Échec de la mise à niveau de <source XML> car la suppression des préfixes a provoqué un conflit entre les noms des éléments !

Explication:

La mise à niveau enlève les préfixes des noms des éléments XML. Les noms mis à niveau peuvent entrer en conflit avec d'autres noms d'élément.

Réponse de
l'utilisateur :

Importez à nouveau la définition XML.

REP_61059	Avertissement : Échec de mise à niveau de la source XML <source>, version <version>, dossier <dossier>.
Explication:	Vous ne pouvez pas mettre à niveau la définition XML de la source car elle comporte des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	La définition XML est inutilisable. Vous devez la recréer.
REP_61060	Avertissement : Échec de mise à niveau de la cible XML <cible>, version <version>, dossier <dossier>.
Explication:	Vous ne pouvez pas mettre à niveau la définition XML de la cible car elle comporte des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	La définition XML est inutilisable. Vous devez la recréer.
REP_61063	Une erreur s'est produite lors de la mise à niveau.
Explication:	Une erreur est survenue pendant la mise à niveau d'une source ou cible XML. Cette erreur peut être due à des problèmes de mémoire ou la perte d'une connexion de base de données pendant l'extraction/insertion de la source ou cible.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez à nouveau la mise à niveau. Si la mise à niveau échoue encore, contactez le support client international Informatica.
REP_62340	La transformation <nom d'instance source ou cible> utilise une variable de connexion <nom de variable de connexion>, mais sa valeur n'est pas spécifiée.
Explication:	Le nom de connexion source ou cible est spécifié à l'aide de la variable de connexion \$Source ou \$Target. La valeur de la variable de connexion n'est pas définie et Integration Service ne peut pas déterminer quelle connexion de base de données il doit utiliser lorsqu'il exécute la session.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une valeur pour la variable de connexion \$Source ou \$Target dans les paramètres des options générales de l'onglet Propriété dans les propriétés de session.
REP_62373	La transformation Recherche <nom de transformation> n'a pas de pipeline partiel associé. Pas de qualificateur source de groupe unique de nom <nom de table de recherche>. La transformation n'est pas valide.
Explication:	La transformation Recherche de pipeline n'est pas valide parce qu'il n'y a pas de pipeline partiel à rechercher. Le pipeline partiel n'a pas de source de groupe unique dans le qualificateur source pour une recherche. Par conséquent, l'attribut nom de table de recherche dans la transformation Recherche de pipeline ne correspond pas au nom du qualificateur source dans le pipeline partiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le pipeline partiel est valide et qu'il comporte une source de groupe unique dans le qualificateur source pour la recherche.
REP_62377	La variable de nom d'utilisateur <nom de variable> n'est pas bien définie.
Explication:	Le nom d'utilisateur pour un objet de connexion est défini dans un fichier de paramètres utilisant le paramètre de session \$ParamName. La valeur du paramètre de session est incorrecte. Par exemple, la valeur du paramètre est vide, ou le paramètre n'est pas défini dans le fichier de paramètres.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre est défini dans le fichier de paramètres. Vérifiez que la valeur du paramètre n'est pas vide.
REP_62378	La variable de mot de passe <nom de variable> n'est pas bien définie.
Explication:	Le mot de passe pour un objet de connexion est défini dans un fichier de paramètres utilisant le paramètre de session \$ParamName. La valeur du paramètre de session est incorrecte. Par exemple, la valeur du paramètre est vide, ou le paramètre n'est pas défini dans le fichier de paramètres.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre est défini dans le fichier de paramètres. Vérifiez que la valeur du paramètre n'est pas vide.
REP_62379	Le nom de connexion <valeur de paramètre> pour la variable de connexion <nom de variable> n'est pas bien défini.
Explication:	Un paramètre de session tel que \$DBConnectionName a été utilisé pour définir une connexion de session. Dans le fichier de paramètres, la valeur du paramètre de session est incorrecte. Par exemple, la valeur du paramètre est vide, ou le paramètre n'est pas défini dans le fichier de paramètres.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre est défini dans le fichier de paramètres. Vérifiez que la valeur du paramètre n'est pas vide.
REP_62385	La récupération avancée ne peut pas être activée car la session contient des variables de mappage.
Explication:	Si une session utilise des variables de mappage, vous ne pouvez pas configurer la stratégie de récupération de session pour qu'elle reprenne à partir du dernier point de contrôle.
Réponse de l'utilisateur :	Pour définir la stratégie de récupération pour qu'elle reprenne à partir du dernier point de contrôle, enlevez les variables de mappage de la session.
REP_62386	La récupération avancée ne peut pas être activée pour la session <nom de session> car la session contient des variables de mappage.
Explication:	Si une session utilise des variables de mappage, vous ne pouvez pas configurer la stratégie de récupération de session pour qu'elle reprenne à partir du dernier point de contrôle.
Réponse de l'utilisateur :	Pour définir la stratégie de récupération pour qu'elle reprenne à partir du dernier point de contrôle, enlevez les variables de mappage de la session.

Messages REP_CORE

REP_CORE_59046	La licence de haute disponibilité est absente pour le processus du Repository Service <nom de processus>.
Explication:	L'option de haute disponibilité est requise pour le basculement du processus du Repository Service. Vous n'avez pas l'option de haute disponibilité.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.

Messages RFC

RFC_17403	Le paramètre de renvoi de fonction est spécifié. Cependant, seulement <valeur> valeurs requises sur <valeur> ont été trouvées lors de l'analyse de la chaîne de valeur de propriété.
Explication:	Des valeurs de renvoi non valides sont spécifiées dans le paramètre de renvoi de fonction lors de l'analyse de la chaîne de valeur de propriété.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez des valeurs de renvoi valides dans le paramètre de renvoi de fonction.
RFC_17405	Le champ de statut ou de texte du paramètre de renvoi doit comporter le type de caractère ABAP dans la définition source.
Explication:	Le type de données ABAP dans le champ de statut ou de texte pour la structure de renvoi n'est pas spécifié en tant que caractère dans la définition source.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez le type de données ABAP en tant que caractère dans le champ de statut ou de texte pour la structure de renvoi dans la définition source.
RFC_17411	Erreur de conversion des données de sortie pour la ligne numéro <numéro de ligne> du paramètre de table <paramètre>. Cette ligne sera ignorée.
Explication:	Une valeur non valide a été fournie pour le paramètre de table de fonction. Cette erreur se produit si les données d'entrée du champ du paramètre de table de fonction ne peuvent pas être converties dans le type de données du champ correspondant dans le mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une valeur valide pour le paramètre de table de fonction.
RFC_17412	Erreur de conversion de données de sortie pour le paramètre de sortie scalaire. Cette ligne sera ignorée.
Explication:	Une valeur non valide a été fournie pour le paramètre de sortie scalaire. Cette erreur se produit si les données d'entrée du champ du paramètre de sortie scalaire ne peuvent pas être converties dans le type de données du champ correspondant dans le mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez une valeur valide pour le paramètre de sortie scalaire.
RFC_17416	L'exception <exception> a été produite par l'appel de la fonction RFC avec IntegrationID <ID d'intégration>.
Explication:	L'appel de RFC vers le système SAP depuis le serveur d'application SAP a échoué avec une exception.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez des données d'entrée valides pour le système SAP. Vérifiez que le serveur d'application SAP est en cours d'exécution.
RFC_17422	Le nom de fonction <nom de fonction> et l'ID de séquence <ID de séquence> ne correspondent pas. L'un des deux est incorrect.
Explication:	Le nom de fonction et l'ID de séquence spécifiés pour la ligne entrante dans la transformation personnalisée ne sont pas synchronisés. Les données sont peut-être incorrectes ou corrompues.
Réponse de l'utilisateur :	Les données préparées ont peut-être été modifiées ou préparées de façon incorrecte dans le pipeline de données préparées. Vérifiez les données de la ligne spécifiée.

RFC_17423	Réception de l'entrée pour la fonction <nom de fonction> alors que l'entrée pour la fonction <nom de fonction> était attendue.
Explication:	Il n'y a qu'une fonction dans le mappage et la valeur de l'ID de séquence n'est pas 1, ou vous avez plusieurs fonctions dans le mappage et l'ordre de SequenceID n'est pas séquentiel. Par exemple, la première ligne arrive dans la transformation personnalisée RFCMSFunctionCall avec SeqID = 1, la deuxième ligne arrive dans la transformation personnalisée RFCMSFunctionCall Custom avec SeqID = 3.
Réponse de l'utilisateur :	La transformation personnalisée RFCFunctionCall s'attend à ce que le SequenceID augmente par incrément de 1 à partir du SequenceID précédent. Vérifiez les données des cibles PreparedData.
RFC_17424	L'appel de la fonction <nom de fonction> correspondant à TransactionID = <ID de transaction>, IntegrationID = <ID d'intégration> a échoué. Impossible de poursuivre la transaction.
Explication:	L'appel de la fonction vers SAP avec TransactionID et IntegrationID a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur du journal de session.
RFC_17425	Échec de l'appel de commit pour TransactionID <ID de transaction>.
Explication:	L'appel de la fonction commit vers SAP a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur du journal de session.
RFC_17427	Erreur lors de la tentative de création d'une table interne SAP pour un paramètre de table de fonction <nom de paramètre>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à créer une nouvelle table interne SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si le nœud sur lequel est exécuté le processus Integration Service manque de mémoire.
RFC_17439	La valeur de tous les ports d'indicateur d'entrée connectés est NULL. Le fichier source n'est peut-être pas valide. Consultez le journal de session pour trouver la ligne de l'erreur.
Explication:	Le fichier source n'est peut-être pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez le journal de session et le fichier source puis éliminez les erreurs.

Messages RR

RR_4004	ERREUR : échec du contrôle de l'état. Aucune clé principale dans les tables source.
Explication:	Les tables source spécifiées dans le mappage ne contiennent pas de clés principales.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des tables source contenant des clés principales ou modifiez les tables source de façon appropriée. Lorsque vous utilisez plusieurs sources, vous devez créer les relations de clé principale-étrangère appropriées.

RR_4006	ERREUR : échec du contrôle d'intégrité. Aucune clé dans le nœud.
Explication:	Les tables source spécifiées dans le mappage ne contiennent pas les relations de clé principale-clé étrangère appropriées. Lors de l'utilisation de plusieurs tables source avec un qualificateur de source, chaque table doit comporter une relation de clé principale-clé étrangère.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez des tables source contenant les relations de clé principale-clé étrangère appropriées ou éditez les tables source de façon adéquate.
RR_4025	Erreur pendant l'exécution de la procédure stockée.
Explication:	Vous avez requis une procédure stockée qui n'existe pas dans les bases de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la procédure stockée que vous avez spécifiée dans la base de données source.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la tentative d'exécution d'une procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
RR_4032	Avertissement : Le nombre de ports triés <nombre de ports> doit être inférieur au nombre de champs projetés <nombre de ports de sortie connectés>. Requête de tri ignorée.
Explication:	Le nombre de ports de sortie connectés depuis la transformation Qualificateur de source vers une autre transformation est inférieur au nombre saisi dans l'option de nombre de ports triés du qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez au nombre de tris une valeur inférieure ou égale aux ports connectés dans le concepteur.
RR_4033	Erreur pendant l'analyse du texte d'appel de la procédure stockée <texte d'appel>.
Explication:	Le texte d'appel de la procédure stockée spécifié est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le texte d'appel avant de réexécuter la session.
RR_4034	Échec de l'extraction des métadonnées de la colonne projetée.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
RR_4035	Erreur SQL.
Explication:	Une erreur s'est produite pendant l'exécution de la requête SQL par rapport à la source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données source prend en charge la requête SQL ou le remplacement de requête SQL que vous avez saisi. Si vous exécutez un mappage PowerCenter, vérifiez que le nom de la définition source correspond au nom de la table dans la base de données source. Si vous exécutez un mappage de l'outil Developer tool, vérifiez que le nom de l'objet de données dans la transformation Lecture correspond au nom de la table dans la base de données source.

RR_4036	Erreur lors de la connexion à la base de données <nom de base de données>.
Explication:	Échec de connexion d'Integration Service à la base de données. Vous vous êtes peut-être connecté de façon incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez les informations de connexion appropriées. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
RR_4038	Erreur lors de la définition des procédures stockées. Session-> m_pMapping corrompu.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel manque peut-être de mémoire ou comporte des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
RR_4039	La requête définie par l'utilisateur <requête> contient un ou plusieurs caractères non valides dans la page de code de la connexion à la base de données source. Le caractère non valide démarre à la position <nombre> de la requête.
Explication:	Vous avez entré une requête contenant des caractères non valides dans la page de code de connexion à la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la requête pour qu'elle contienne des caractères inclus dans la page de code de connexion à la base de données source uniquement.
RR_4040	La condition de jointure et/ou de filtre source définie par l'utilisateur <chaîne> contient un ou plusieurs caractères non valides dans la page de code de la connexion à la base de données source. Le caractère non valide débute à la position <nombre> de la condition ci-dessus.
Explication:	La condition de jointure, la condition de filtre source ou la combinaison des deux conditions contient des caractères qui ne sont pas valides dans la page de code de connexion à la base de données uniquement.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de jointure, la condition de filtre ou les deux pour qu'elles contiennent des caractères inclus dans la page de code de connexion à la base de données source.
RR_4041	La condition de filtre source définie par l'utilisateur <chaîne> contient un ou plusieurs caractères non valides dans la page de code de la connexion à la base de données source. Le caractère non valide débute à la position <nombre> de la condition de filtre.
Explication:	Vous avez entré une condition de filtre contenant des caractères non valides dans la page de code de connexion à la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de filtre pour qu'elle contienne des caractères inclus dans la page de code de connexion à la base de données source.
RR_4043	ERREUR : Un ou plusieurs champs utilisés pour partitionner la ou les sources du qualificateur source <nom de qualificateur source> ont été supprimés. Éditez et sauvegardez la session pour corriger les informations de partitionnement.
Explication:	Vous avez défini une clé de partition pour un port dans le qualificateur source que vous avez supprimé.
Réponse de l'utilisateur :	Éditez la session pour supprimer la clé de partition du qualificateur source. Puis sauvegardez les informations de la nouvelle partition dans la session et exécutez-la à nouveau.

Messages RS

RS_39037	Échec de démarrage du référentiel <nom de référentiel>.
Explication:	Le Repository Service n'a pas réussi à démarrer un processus d'agent de référentiel pour le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents dans le fichier journal du Repository Service pour trouver la cause de l'erreur. Vérifiez que la base de données du référentiel est en cours d'exécution. Vérifiez que les informations de configuration du référentiel sont correctes. Vérifiez qu'un autre Repository Service n'est pas en train d'exécuter un agent de référentiel pour le référentiel.
RS_39061	Impossible de démarrer le référentiel <nom de référentiel> car il est en cours d'arrêt.
Explication:	Vous ne pouvez pas démarrer le référentiel car il est en train d'être arrêté.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous voulez démarrer le référentiel, attendez qu'il soit arrêté avant d'essayer de le démarrer. Vérifiez que l'administrateur système n'est pas en train d'arrêter le référentiel à des fins de maintenance.
RS_39068	Échec d'inscription du LDR <nom de référentiel local> dans le GDR <nom de référentiel global>.
Explication:	Le Repository Service n'a pas pu inscrire le référentiel local dans le référentiel global car vous avez spécifié des informations de connectivité incorrectes pour le référentiel local ou global. Le message RS_39090 ou RS_39091 précède probablement ce message.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages précédents.
RS_39090	Impossible d'effectuer l'opération [Register] à cause de l'échec du démarrage ou de la connexion au référentiel <nom_référentiel>.
Explication:	Le Repository Service n'a pas pu inscrire un référentiel local dans un référentiel global car il n'a pas pu démarrer un processus d'agent de référentiel pour l'un des référentiels.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur. Vérifiez également que les base de données de référentiel local et global sont en cours d'exécution et que vous avez saisi les informations de connexion appropriées.
RS_39091	Impossible d'effectuer l'opération [UnRegister] à cause de l'échec du démarrage ou de la connexion au référentiel <nom_référentiel>.
Explication:	Le Repository Service n'a pas pu désinscrire un référentiel local à partir d'un référentiel global car il n'a pas pu démarrer un processus d'agent de référentiel pour l'un des référentiels.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents dans le fichier journal du Repository Service pour trouver la cause de l'erreur. Vérifiez que la base de données du référentiel est en cours d'exécution. Vérifiez que les informations de configuration du référentiel sont correctes. Vérifiez qu'un autre Repository Service n'est pas en train d'exécuter un agent de référentiel pour le référentiel.
RS_39092	Impossible de promouvoir le référentiel <nom_référentiel> pour qu'il soit un référentiel global en raison d'un échec de démarrage ou de connexion au référentiel.
Explication:	Le Repository Service n'a pas pu promouvoir un référentiel local en référentiel global car il n'a pas pu démarrer un processus d'agent de référentiel pour le référentiel.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents dans le fichier journal du Repository Service pour trouver la cause de l'erreur. Vérifiez que la base de données du référentiel est en cours d'exécution. Vérifiez que les informations de configuration du référentiel sont correctes. Vérifiez qu'un autre Repository Service n'est pas en train d'exécuter un agent de référentiel pour le référentiel.
RS_39107	Impossible de démarrer le référentiel <nom de référentiel> car il a été désactivé.
Explication:	Le Repository Service ne peut pas démarrer le référentiel car il est désactivé.
Réponse de l'utilisateur :	Activez le référentiel. Si vous ne pouvez pas l'activer, il est possible qu'un administrateur de référentiel l'ait désactivé à des fins de maintenance.
RS_39109	Impossible d'activer le référentiel <nom de référentiel> car il n'est pas désactivé.
Explication:	Le Repository Service ne peut pas activer le référentiel car il est déjà activé.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
RS_39120	ERREUR : Cette licence de produit n'autorise pas les référentiels globaux. Seule une licence PowerCenter les autorise.
Explication:	Vous ne pouvez pas créer de référentiels globaux ou promouvoir un référentiel local en référentiel global avec la licence actuelle.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous souhaitez créer des référentiels globaux, vous devez acheter l'option de Développement basé sur l'équipe.
RS_39121	ERREUR : Cette licence de produit ne permet pas d'inscrire ou des désinscrire des référentiels. Seule une licence PowerCenter le permet.
Explication:	Vous ne pouvez pas inscrire un référentiel local auprès d'un référentiel global ou désinscrire un référentiel local d'un référentiel global avec la licence actuelle.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous souhaitez inscrire ou désinscrire des référentiels dans un domaine de référentiel, vous devez acheter l'option de Développement basé sur l'équipe.
RS_39141	ERREUR : Caractères non valides dans le nom de référentiel <nom de référentiel>.
Explication:	Le nom du référentiel contient des caractères non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Créez une configuration de référentiel. Incluez uniquement des caractères valides lorsque vous spécifiez le nom de référentiel.
RS_39145	Échec de copie du référentiel <nom de référentiel> dans le référentiel <nom de référentiel cible>.
Explication:	Le Repository Service ne peut pas copier un référentiel dans une autre base de données car un référentiel réside déjà dans la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Sauvegardez le référentiel dans la base de données cible si vous souhaitez enregistrer les données, puis supprimez-le.
Explication:	Le Repository Service ne peut pas copier un référentiel dans une autre base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du serveur de base de données cible ou les messages précédents dans le journal du Repository Service pour trouver la cause de l'erreur.

RS_39209**Échec de la fin d'un appel vers le référentiel <nom de référentiel>.**

Explication:

Le Repository Service n'a pas réussi à se connecter à l'agent de référentiel pour le référentiel spécifié. L'agent de référentiel s'est peut-être arrêté.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que l'agent de référentiel est en cours d'exécution. Pour plus d'informations, lisez les messages d'erreur connexes.

CHAPITRE 18

Codes de message S

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages SAPUTIL, 401](#)
- [Messages SDKC, 402](#)
- [Messages SDKS, 402](#)
- [Messages SDKXML, 403](#)
- [Messages SF, 403](#)
- [Messages SFDC, 409](#)
- [Messages SM, 413](#)
- [Messages SORT, 417](#)
- [Messages SPC, 420](#)
- [Messages SQL, 421](#)
- [Messages SR, 424](#)

Messages SAPUTIL

SAPUTIL_99506 Utilisation de l'option d'aide non valide.

Explication: La commande pour afficher l'aide *pmsaputil* n'est pas valide.

Réponse de
l'utilisateur : Saisissez *pmsaputil help setparams* ou *pmsaputil help startchain*.

SAPUTIL_99057 Échec de l'appel de réception de données avec l'exception : <message d'erreur>.

Explication: L'appel de SAP n'a pas renvoyé de données.

Réponse de
l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire de SAP.

SAPUTIL_99072 Échec de connexion au système SAP. <message d'erreur>.

Explication: Integration Service n'a pas pu se connecter au système SAP. Les informations d'identification ne sont peut-être pas valides. Ou le système SAP ne fonctionne pas.

Réponse de
l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire de SAP.

SAPUTIL_99076	Le contexte fourni n'est pas valide.
Explication:	Le paramètre de commande de contexte requiert une valeur de BWOHS.
Réponse de l'utilisateur :	Saisissez BWOHS pour le paramètre de commande de contexte.

Messages SDKC

SDKC_37005	Impossible de trouver un paramètre régional global pour ce processus.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SDKC_37006	ID de page de code non valide <ID>.
Explication:	La page de code n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une page de code valide.
SDKC_37007	Impossible de créer le paramètre régional.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SDKC_37008	Impossible de charger le catalogue de messages.
Explication:	Vous avez spécifié un chemin non valide pour le catalogue de messages.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un chemin de catalogue de messages valide.

Messages SDKS

SDKS_38005	Impossible de charger la bibliothèque <bibliothèque> pour le plug-in n° <ID>.
Explication:	PowerCenter n'a pas pu charger la bibliothèque spécifiée pour le plug-in du référentiel. La bibliothèque ou des bibliothèques dépendantes ne sont peut-être pas dans le bon répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la bibliothèque et toutes les bibliothèques dépendantes sont dans le bon répertoire.
SDKS_38006	La version de l'interface <version> du plug-in n° <ID> n'est pas compatible avec la version de l'interface SDK <version>.
Explication:	La version du plug-in et celle de l'interface SDK ne sont pas compatibles.

Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour la version du plug-in vers une version de SDK compatible.
SDKS_38007	Erreur pendant la <phase> de <lecture/écriture> du plug-in n° <ID>.
Explication:	Une erreur est survenue pendant l'initialisation ou la désinitialisation du plug-in.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez d'autres messages d'erreur.
SDKS_38200	Niveau de partition [SQ_MSMQ_SOURCE] : Échec du plug-in n° 310000 à l'initialisation().
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SDKS_38505	La cible <cible> du plug-in n° <ID> a indiqué que le seuil d'erreurs <nombre> est atteint.
Explication:	Integration Service a atteint le nombre maximum d'erreurs pour la session. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous souhaitez augmenter le nombre d'erreurs autorisées par session, augmentez le seuil d'erreurs de session.
SDKS_38605	La cible <cible> du plug-in n° <ID> a subi une panne transitoire.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire de données vers la cible à cause d'un échec de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'une connexion à la cible peut être établie.

Messages SDKXML

SDKXML_43009	Niveau de plug-in : Échec de CT dans <nom de la fonction>().
Explication:	Le plug-in de transformation Java personnalisée ou de transformation Java a échoué pendant l'exécution d'une fonction de niveau de plug-in.
Réponse de l'utilisateur :	Si le message s'affiche pour une session contenant une transformation Java, recompilez le code de la transformation dans le concepteur puis relancez la session.

Messages SF

SF_31143	La tentative de connexion à Salesforce via le proxy <ID de proxy> a échoué en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à Salesforce à l'aide du proxy configuré.

Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_31233	Impossible de configurer la bibliothèque cURL pour qu'elle se connecte à l'API de groupe Salesforce. Utilisation de l'API Salesforce standard.
Explication:	Integration Service ne peut pas se connecter à l'API de groupe Salesforce. Il se connecte à l'aide de l'API Salesforce standard à la place.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez de nouveau la session. Si la même erreur se produit, contactez le support client international Informatica.
SF_31234	Réception d'une erreur d'API de groupe Salesforce. Code d'exception <code>. Message d'exception <message>.
Explication:	Une erreur interne s'est produite avec l'API de groupe Salesforce.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez de nouveau la session. Si la même erreur se produit, contactez Salesforce pour de plus amples informations.
SF_31235	Réception d'une erreur de cURL d'API de groupe. Message d'erreur : <message>.
Explication:	Une erreur s'est produite avec l'API de groupe Salesforce.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez de nouveau la session. Si la même erreur se produit, contactez le support client international Informatica.
SF_31242	Échec de l'ID de tâche de l'API de groupe <ID de tâche>.
Explication:	Une tâche de l'API de groupe Salesforce a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les erreurs connexes dans le journal d'activité. Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_31253	La tentative de connexion à Salesforce via le proxy <ID de proxy> a échoué en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à Salesforce à l'aide du proxy configuré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_31255	Salesforce n'a pas pu traiter le lot <ID de lot> de l'ID de tâche <ID de tâche> en raison de l'erreur suivante : <message>.
Explication:	Salesforce n'a pas pu traiter un lot dans la session de l'API de groupe Salesforce.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_31259	La compression ZLib a renvoyé l'erreur suivante : <message>.
Explication:	Une erreur est survenue lors de la compression de données pour une session de l'API de groupe Salesforce.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez de nouveau la session. Si la même erreur se produit, contactez le support client international Informatica.

SF_31324	La tentative de connexion à Salesforce via le proxy <ID de proxy> a échoué en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à Salesforce à l'aide du proxy configuré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_31426	La tentative de connexion à Salesforce via le proxy <ID de proxy> a échoué en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à Salesforce à l'aide du proxy configuré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_31523	La tentative de connexion à Salesforce via le proxy <ID de proxy> a échoué en raison de l'erreur suivante : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à Salesforce à l'aide du proxy configuré.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur et réexécutez la session.
SF_34030	Application client <application>, connexion <ID de connexion> : échec de recv. Le système renvoie le code d'erreur <numéro d'erreur>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	L'application client n'a pas réussi à établir une connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez l'autre message d'erreur. Désactivez et activez aussi Integration Service.
SF_34032	Fermeture de la connexion de l'application client <application> en raison de PROTOCOL ERROR. Veuillez contacter le support client international Informatica.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34033	PROTOCOL ERROR : Réception d'un objet d'un type <type> inattendu d'une application client <application> sur la connexion <ID de connexion>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34034	PROTOCOL ERROR : Réception de l'objet de type <type> inattendu d'une application client <application> sur la connexion <ID de connexion>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34035	PROTOCOL ERROR : Réception de l'ID de requête <ID de la requête> alors que l'ID de requête <ID de la requête> était attendu de l'application client <application> sur la connexion <ID de connexion>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34036	PROTOCOL ERROR : Réception de la clé de requête <clé> alors que la clé de requête <clé> était attendue de l'application client <application> sur la connexion <ID de connexion>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34037	PROTOCOL ERROR : Réception du type de requête <type de requête> à l'état <état> de l'application client <application> sur la connexion <ID de connexion>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34062	Impossible d'ouvrir le gestionnaire de contrôle de service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34063	Impossible de fermer le gestionnaire de contrôle de service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34064	Impossible de verrouiller la base de données de service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34065	Impossible de déverrouiller la base de données de service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34066	Impossible d'ouvrir le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34067	Impossible de fermer le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

SF_34068	Impossible d'interroger le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34069	Impossible de contrôler le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34070	Impossible d'arrêter le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34071	Impossible d'effacer le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34072	Impossible de créer le service.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34094	Réception d'un signal fatal. Ce processus de serveur sera bientôt abandonné.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34095	Abandon du processus en raison d'un signal fatal.
Explication:	Erreur interne. Ce message est précédé de SF_34094.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34096	Réception du signal SIGFPE. Abandon de ce processus du serveur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SF_34098	Échec de l'allocation de mémoire. Mémoire virtuelle épuisée.
Explication:	Integration Service requiert plus de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la quantité de mémoire virtuelle disponible dans le système Integration Service.

SF_34105	Échec de redirection de messages d'erreur standard (stderr) vers le fichier <nom de fichier>. L'erreur système est : <numéro d'erreur système> <message d'erreur système>.
Explication:	Vous avez activé la propriété personnalisée ConsoleOutputFilename d'Integration Service pour qu'elle redirige les messages de sortie standard et d'erreur standard vers un fichier. Integration Service n'a pas pu rediriger les messages d'erreur standard et son initialisation a échoué. Cela peut-être dû à des ressources insuffisantes, telles que des descripteurs de fichier ou de la mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez l'erreur système et contactez l'administrateur système.
SF_34106	Échec de redirection de messages de sortie standard (stdout) vers le fichier <nom de fichier>. L'erreur système est : <numéro d'erreur système> <message d'erreur système>.
Explication:	Vous avez activé la propriété personnalisée ConsoleOutputFilename d'Integration Service pour qu'elle redirige les messages de sortie standard et d'erreur standard vers un fichier. Integration Service n'a pas pu rediriger les messages de sortie standard et son initialisation a échoué. Cela peut-être dû à des ressources insuffisantes, telles que des descripteurs de fichier ou de la mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez l'erreur système et contactez l'administrateur système.
SF_34109	Échec d'ouverture du fichier <nom de fichier> pour rediriger les messages de sortie de la console (stdout/stderr). Erreur système : <numéro d'erreur système> <message d'erreur système>.
Explication:	Vous avez activé la propriété personnalisée ConsoleOutputFilename d'Integration Service pour qu'elle redirige les messages de sortie standard et d'erreur standard vers un fichier. Integration Service n'a pas réussi à ouvrir le fichier pour écrire des messages.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur démarrant Integration Service a une autorisation d'écriture sur le répertoire de fichier. Consultez l'erreur système et contactez l'administrateur système.
SF_34120	Impossible de conserver la requête GUID <GUID> de l'application client <nom client> sur l'hôte <nom d'hôte> via la connexion <nom de connexion>. La requête ne sera peut-être pas exécutée suite à un échec de processus de service.
Explication:	Pendant une panne transitoire, Integration Service n'a pas pu accéder à \$PMStorageDir pour stocker la requête de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service peut accéder à \$PMStorageDir. Si le répertoire n'existe pas ou qu'il est impossible d'écrire dedans, la requête ne peut pas être conservée.
SF_34130	Impossible d'obtenir les fichiers de stockage dans le répertoire <nom de répertoire>.
Explication:	Le répertoire de stockage n'existe pas ou il n'y a aucun fichier de stockage dans ce répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le chemin du répertoire \$PMStorageDir est défini vers un répertoire qui existe, et que vous avez des autorisations d'écriture sur le répertoire.
SF_34132	Des erreurs se sont produites pendant la lecture depuis les fichiers de stockage.
Explication:	Vous n'avez pas d'autorisation d'écriture ou le disque est plein.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez une autorisation d'écriture et que le disque présente un espace suffisant pour le fichier de stockage.
SF_34134	Erreur d'écriture dans le fichier de stockage <nom de fichier>.
Explication:	Vous n'avez pas d'autorisation d'écriture ou le disque est plein.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez une autorisation d'écriture et que le disque présente un espace suffisant pour le fichier de stockage.
SF_34135	Des erreurs se sont produites pendant l'écriture dans des fichiers de stockage.
Explication:	Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire pour écrire l'état des opérations.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture, et que le disque présente un espace suffisant pour le fichier de stockage.
SF_34136	Erreur lors du retrait du fichier de stockage <nom de fichier>.
Explication:	Le fichier de stockage est en cours d'utilisation ou vous n'avez pas d'autorisation d'écriture sur ce fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous avez une autorisation d'écriture et que le disque présente un espace suffisant pour le fichier de stockage.
SF_34155	Le processus enfant <ID de processus> a été interrompu en raison de l'erreur d'abandon parasite <numéro de l'erreur>.
Explication:	La tâche de session ou de commande a été interrompue de façon inattendue et la machine exécutant le processus d'Integration Service a généré une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le numéro d'erreur pour déterminer la cause de l'erreur. Si le numéro indique une erreur de mémoire insuffisante, augmentez l'espace d'échange ou réduisez le seuil de processus maximum. Vous pouvez définir le seuil de processus maximum dans l'onglet Propriétés du nœud dans l'outil Administrator. Consultez la tâche de commande du fichier noyau du processus.
SF_34160	La haute disponibilité a été désactivée. Contactez le support client international Informatica.
Explication:	Une propriété personnalisée d'Integration Service est configurée pour désactiver la haute disponibilité.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

Messages SFDC

SFDC_31101	La connexion a échoué. Utilisateur <nom de connexion de l'utilisateur>. Code de défaillance <code d'erreur>. Motif <message d'erreur>.
Explication:	Vous avez tenté de vous connecter à Salesforce.com avec un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
SFDC_31102	Échec de la requête. Utilisateur <nom de connexion de l'utilisateur>. SOSQL <requête SOSQL>. Code de défaillance <code d'erreur>. Motif <message d'erreur>.
Explication:	La requête SOSQL n'a pas pu être exécutée.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31103	Échec de QueryMore. Utilisateur <nom de connexion de l'utilisateur>. SOSQL <requête SOSQL>. Indice de lot de requêtes <lot de requêtes>. Code de défaillance <code d'erreur>. Motif <message d'erreur>.
Explication:	L'opération queryMore n'a pas pu être exécutée.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31105	Non-correspondance des champs. Nom de champ attendu : <nom de champ>. Nom de champ renvoyé : <nom de champ>.
Explication:	Le nom de champ défini dans la définition source ou cible ne correspond pas au nom de champ renvoyé par Salesforce.com.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le nom de champ de la définition source ou cible pour qu'il corresponde au nom de champ de l'objet Salesforce.
SFDC_31106	Échec de GetServerTimestamp. Utilisateur <nom de connexion de l'utilisateur>. Code de défaillance <code d'erreur>. Motif <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer l'horodatage système actuel du service Salesforce.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31107	Échec de GetDeleted. Utilisateur <nom de connexion de l'utilisateur>. Heure de début <heure>. Heure de fin <heure>. Code de défaillance <code d'erreur>. Motif <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer une liste d'instances d'objet ayant été supprimées des données d'une organisation dans la période de temps spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31112	Valeur d'intervalle de vidage <nombre de secondes> incorrecte. Il doit s'agir d'une valeur entière positive.
Explication:	La valeur de l'intervalle de vidage de capture de données modifiées est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, définissez une valeur entière positive comme intervalle de vidage si vous utilisez la capture de données modifiées.
SFDC_31113	Erreur de conversion. Nom de champ <nom de champ>. Valeur de données <valeur du champ avant la conversion>.
Explication:	Une erreur est survenue pendant la conversion de données du type de données Salesforce en type de données PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le type de données du champ et apportez toute modification nécessaire avant de réexécuter la session.
SFDC_31114	Le nombre d'erreurs de ligne <nombre d'erreurs de ligne> a dépassé le seuil de la session <seuil d'erreur>.
Explication:	Le nombre d'erreurs de ligne était supérieur au nombre d'erreurs autorisé par le seuil d'erreur de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les erreurs de ligne et réexécutez la session.
SFDC_31115	La source <nom de source> et le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> ont des nombres de champs différents.
Explication:	La source et la transformation Qualificateur de source d'application n'ont pas le même nombre de champs.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la source et la transformation Qualificateur de source d'application ont le même nombre de champs.
SFDC_31116	Le champ de source <nom de champ de source> et le champ du qualificateur de source d'application <nom de champ de qualificateur de source d'application> n'ont pas le même nom.
Explication:	Le nom du champ de source ne correspond pas au nom du port du qualificateur de source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le nom de port de la transformation Qualificateur de source d'application pour qu'il corresponde au nom de champ de la source.
SFDC_31117	Le champ de source <nom de champ de source> et le champ du qualificateur de source d'application <nom de champ de qualificateur de source d'application> n'ont pas la même position de champ.
Explication:	Le champ de la source n'a pas la même position que le champ de la transformation Qualificateur de source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Déplacez le champ de la transformation Qualificateur de source d'application pour qu'il corresponde à la position du champ de la source.
SFDC_31118	Le champ de source <nom de champ source> et le champ du qualificateur de source d'application <nom de champ de qualificateur de source d'application> n'ont pas le même type de données, la même précision ou la même échelle.
Explication:	Le champ de la source n'a pas le même type de données, la même précision ou la même échelle que le champ de la transformation qualificateur de source d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le type de données, la précision et l'échelle du champ du qualificateur de source d'application pour qu'ils correspondent au type de données, à la précision et à l'échelle du champ de la source.
SFDC_31201	La connexion a échoué. Utilisateur <nom de connexion de l'utilisateur>. Code de défaillance <code d'erreur>. Motif <message d'erreur>.
Explication:	Vous avez tenté de vous connecter à Salesforce.com avec un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
SFDC_31202	Erreur reçue de salesforce.com. Champs <noms de champ>. Code de statut <code de statut>. Message <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a échoué dans l'opération de création, mise à jour, upsert ou suppression d'un objet Salesforce.com.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez le message d'erreur et apportez toute modification nécessaire. Pour plus d'informations, recherchez le code d'erreur dans la documentation Salesforce.com.
SFDC_31203	Une défaillance est reçue dans une requête de création. Code de défaillance <code d'erreur>. Sous-code de défaillance <sous-code d'erreur>. Motif <message d'erreur>. Détail <détail de l'erreur>.
Explication:	Une erreur est survenue dans une requête de création.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31204	Une défaillance est reçue dans une requête de mise à jour. Code de défaillance <code d'erreur>. Sous-code de défaillance <sous-code d'erreur>. Motif <message d'erreur>. Détail <détail de l'erreur>.
Explication:	Une erreur est survenue dans une requête de mise à jour.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31205	Une défaillance est reçue dans une requête de suppression. Code de défaillance <code d'erreur>. Sous-code de défaillance <sous-code d'erreur>. Motif <message d'erreur>. Détail <détail de l'erreur>.
Explication:	Une erreur est survenue dans une requête de suppression.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31206	Une défaillance est reçue dans une requête upsert. Code de défaillance <code d'erreur>. Sous-code de défaillance <sous-code d'erreur>. Motif <message d'erreur>. Détail <détail de l'erreur>.
Explication:	Une erreur est survenue dans une requête upsert.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
SFDC_31207	Upsert est activé mais l'ID externe est manquant.
Explication:	L'option Traiter l'insertion/la mise à jour comme Upsert est activée mais aucun ID externe n'est fourni.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'ID externe est défini dans l'objet Salesforce. Vérifiez également que l'ID externe est connecté au mappage.
SFDC_31208	Ligne de mise à jour ou de suppression trouvée, mais la colonne d'ID n'est pas connectée.
Explication:	La colonne d'ID n'est pas connectée, mais elle est requise pour la mise à jour ou la suppression.

Réponse de
l'utilisateur :

Connectez la colonne d'ID dans le mappage. Si une ligne de mise à jour ou de suppression a été rencontrée, vous pouvez aussi vérifier qu'aucune ligne de mise à jour ou de suppression n'atteindra la cible.

Messages SM

SM_7024

Erreur fatale d'analyse de transformation : la clause de filtre n'a pas donné lieu à une évaluation vers une valeur numérique.

Explication:

La condition de filtre spécifiée dans la transformation filtre n'a pas donné lieu à une évaluation vers une valeur numérique.

Réponse de
l'utilisateur :

Vérifiez que la condition de filtre donne lieu à une évaluation vers une valeur numérique.

SM_7027

Erreur d'évaluation de transformation ; ligne actuelle ignorée. Tentative de suppression d'une ligne inexistante.

Explication:

Integration Service n'a pas réussi à évaluer une expression avec une ligne particulière, ce qui l'a forcé à ignorer cette ligne.

Réponse de
l'utilisateur :

Consultez les informations sur la ligne ignorée dans le journal de session.

SM_7038

Erreur d'agrégation : Le mode de mouvement de données <mode de mouvement de données pour Integration Service> pour Integration Service ne correspond pas au mode de mouvement de données <mode de mouvement de données du cache> du cache.

Explication:

Vous avez démarré une session à l'aide de l'agrégation incrémentielle après avoir modifié le mode de mouvement de données d'Integration Service. Integration Service n'a pas accès aux fichiers d'agrégation incrémentielle créés dans un autre mode de mouvement de données.

Réponse de
l'utilisateur :

Supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants. Ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation. Ou encore, si le mode de mouvement de données d'Integration Service a été modifié par erreur, rétablissez le paramètre d'origine du mode de mouvement de données.

SM_7051

Erreur d'agrégation : l'horodatage du fichier d'index est antérieur à l'horodatage de la transformation Agrégation ou du mappage.

Explication:

Vous avez modifié un mappage contenant une transformation Agrégation ou modifié une transformation Agrégation. Puis, lorsque vous avez exécuté la session d'agrégation incrémentielle, Integration Service a tenté de réutiliser le fichier de cache existant qui n'était pas valide avec les modifications de l'agrégateur.

Réponse de
l'utilisateur :

L'horodatage du mappage et de la transformation Agrégation doit être antérieur au fichier de cache. Réinitialisez le cache d'agrégation ou supprimez le fichier de cache manuellement.

SM_7072

Erreur d'agrégation : clés descendantes attendues.

Explication:

Vous avez sélectionné l'option Sortie triée dans une transformation Agrégation, mais les données entrant dans la transformation Agrégation ne sont pas triées.

Réponse de l'utilisateur :	Triez les données avant la transformation Agrégation ou désélectionnez l'option Sortie triée. Vous pouvez trier les données à l'aide de l'option Ports triés dans la transformation Qualificateur de source ou utiliser une transformation Trieur.
SM_7073	Erreur d'agrégation : clés ascendantes attendues.
Explication:	Vous avez sélectionné l'option Sortie triée dans une transformation Agrégation, mais les données entrant dans la transformation Agrégation ne sont pas triées.
Réponse de l'utilisateur :	Triez les données avant la transformation Agrégation ou désélectionnez l'option Sortie triée. Vous pouvez trier les données à l'aide de l'option Ports triés dans la transformation Qualificateur de source ou utiliser une transformation Trieur.
SM_7087	Erreur d'agrégation : la page de code <page de code> et la page de code en cache <page de code> ne sont pas compatibles dans les deux sens.
Explication:	Vous avez modifié la page de code de session à l'aide d'une agrégation incrémentielle. La nouvelle page de code n'est pas compatible avec la page de code précédente. Par conséquent, les données dans le cache d'agrégation existant ne sont pas compatibles avec la nouvelle page de code de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour réutiliser les données dans le cache, définissez la page de code de la session actuelle sur une page de code compatible. Sinon réinitialisez le cache ou supprimez manuellement le fichier de cache.
SM_7088	Erreur d'agrégation : non-correspondance entre l'ordre de tri <ordre de tri> et l'ordre de tri en cache <ordre de tri>.
Explication:	Vous avez modifié l'ordre de tri de la session. Le nouvel ordre de tri n'est pas compatible avec l'ordre de tri de page de code précédent. Par conséquent, les données dans le cache d'agrégation existant ne sont pas compatibles avec la nouvelle page de code de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous souhaitez réutiliser les données dans le cache, définissez l'ordre de tri de la session actuelle sur un ordre de tri de page de code compatible. Sinon réinitialisez le cache ou supprimez manuellement le fichier de cache.
SM_7089	Erreur d'agrégation : Page de code inconnue <page de code> dans le cache d'agrégation.
Explication:	Integration Service ne peut pas identifier la page de code utilisée pour créer le cache d'agrégation incrémentiel car celui-ci a été généré dans un environnement de serveur différent avec une page de code différente.
Réponse de l'utilisateur :	Réinitialisez le cache ou supprimez manuellement le fichier de cache.
SM_7091	Erreur fatale d'analyse de transformation : L'expression de stratégie de mise à jour n'a pas donné lieu à une évaluation vers une valeur numérique.
Explication:	L'expression de stratégie de mise à jour spécifiée dans la transformation Stratégie de mise à jour n'a pas donné lieu à une évaluation vers une valeur numérique.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'expression de stratégie de mise à jour donne lieu à une évaluation vers une valeur numérique.
SM_7096	Erreur d'agrégation : Impossible d'exécuter l'utilitaire de mise à niveau de cache <nom d'utilitaire>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car il n'a pas pu localiser l'utilitaire de mise à niveau de cache spécifié.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilitaire de mise à niveau de cache, pmcacheupgr sous UNIX ou pmcacheupgr.exe sous Windows, figure bien dans le répertoire d'installation des services PowerCenter.
SM_7099	Erreur fatale : l'en-tête des fichiers d'agrégation incrémentielle pour la transformation Agrégation <nom de transformation> comporte des données non valides.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car les fichiers contiennent des données corrompues.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous disposez d'une sauvegarde des fichiers d'agrégation incrémentielle, remplacez les fichiers corrompus par les fichiers de sauvegarde et réexécutez la session. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7200	Erreur de lecture depuis les fichiers d'agrégation incrémentielle pour la transformation Agrégation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car il n'a pas d'autorisation de lecture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation de lecture sur le répertoire de cache.
SM_7202	Échec de la mise à niveau des fichiers d'agrégation incrémentielle pour la transformation Agrégation <nom de transformation>. Impossible d'écrire des données dans le nouveau fichier de cache. Vérifiez que vous disposez d'un espace disque suffisant.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car l'espace disque du répertoire de cache est inadéquat ou Integration Service n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'espace disque disponible. Ou vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation d'écriture sur le répertoire de cache.
SM_7203	Modification de la longueur de clé pour la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car vous avez modifié la précision d'un ou plusieurs groupes par ports dans la transformation Agrégation.
Réponse de l'utilisateur :	Pour réutiliser les données dans le cache, rétablissez la dernière version du mappage. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7204	Modification de la taille de ligne pour la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car vous avez modifié la précision d'un ou plusieurs ports dans la transformation agrégation qui ne sont pas définis comme groupe par ports.
Réponse de l'utilisateur :	Pour réutiliser les données dans le cache, rétablissez la dernière version du mappage. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7207	Erreur de mise à niveau d'agrégation incrémentielle.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez d'autres messages d'erreur.
SM_7208	Le mappage a été modifié depuis le dernier enregistrement des fichiers d'agrégation incrémentielle pour la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car vous avez modifié un mappage contenant une transformation Agrégation ou modifié une transformation Agrégation. Puis, lorsque vous avez exécuté la session d'agrégation incrémentielle, Integration Service a tenté de réutiliser le fichier de cache existant qui n'était pas valide avec les modifications de l'agregateur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour réutiliser les données dans le cache, rétablissez la dernière version du mappage. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7209	Le cache pour la transformation <nom de transformation> a été créé dans un mode de précision différent de celui spécifié par la session.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car l'option de session Activer la précision élevée utilisée pour ces fichiers est différente de l'option utilisée pour la session actuelle.
Réponse de l'utilisateur :	Si l'option de session Activer la précision élevée a été modifiée par erreur, remettez l'option sur son paramètre d'origine. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7210	Modification du nombre de partitions depuis la création du cache.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car vous avez modifié le nombre de partitions de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour réutiliser les données dans le cache, redonnez au nombre de partitions sa valeur d'origine. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7211	Le mode de mouvement de données d'Integration Service est différent de celui utilisé lors de la création du cache.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre à niveau les fichiers d'agrégation incrémentielle car vous avez démarré une session à l'aide de l'agrégation incrémentielle après avoir modifié le mode de mouvement de données d'Integration Service. Integration Service n'a pas accès aux fichiers d'agrégation incrémentielle créés dans un autre mode de mouvement de données.
Réponse de l'utilisateur :	Si le mode de mouvement de données d'Integration Service a été modifié par erreur, rétablissez le paramètre d'origine du mode de mouvement de données. Sinon supprimez les fichiers d'agrégation incrémentielle existants ou configurez la session pour réinitialiser le cache d'agrégation.
SM_7217	Erreur : Échec d'extension de l'écrasement de la mise à jour <texte> pour l'instance cible <nom de cible>.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans l'écrasement de la mise à jour cible.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètres et que sa valeur dans le fichier de paramètres correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer le paramètre ou la variable dans l'écrasement de la mise à jour cible en raison d'une erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SM_7218	Les fonctions d'agrégation sont autorisées dans les transformations Agrégation uniquement.
Explication:	Une transformation qui n'est pas une transformation Agrégation contient une expression avec une fonction d'agrégation. Comme les fonctions d'agrégation ne peuvent être utilisées que dans les transformations Agrégation, l'expression n'est pas valide. La fonction d'agrégation est peut-être passée dans l'expression de transformation à l'aide d'un paramètre de mappage ou d'une variable.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez l'expression de transformation pour voir si elle utilise une fonction d'agrégation. Si l'expression de transformation contient des paramètres de mappage ou des variables, assurez-vous que leurs valeurs ne contiennent pas de fonctions d'agrégation.
SM_7219	Erreur fatale lors de l'analyse de la transformation Recherche. Vérifiez que la condition de mise à jour de cache dynamique de la transformation Recherche <nom de transformation> donne lieu à une évaluation vers une valeur numérique.
Explication:	L'expression de mise à jour du cache dynamique pour la transformation Recherche ne doit pas donner lieu à une évaluation vers une valeur numérique.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la condition de mise à jour de cache dynamique de la transformation Recherche donne lieu à une évaluation vers une valeur numérique.

Messages SORT

SORT_40046	Échec de Mmap <nombre d'octets> octets sur /dev/zero : <message d'erreur>. Augmentez l'espace d'échange ou réduisez la taille de cache dans la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu allouer de mémoire à la transformation Trieur ou recherche car la mémoire disponible est insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez des ressources mémoire ou augmentez l'espace d'échange dans le système Integration Service. Vous pouvez aussi réduire la taille de cache de façon à faire correspondre la quantité de mémoire disponible.

SORT_40090	Il n'y a que <quantité de mémoire disponible> mégaoctets de disponibles sur <mémoire totale>. Augmentez l'espace d'échange ou réduisez la taille de cache dans la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Vous avez exécuté la session sur un Integration service UNIX et la taille de cache nécessaire de la transformation spécifiée dépasse la mémoire maximum autorisée pour les processus exécutés sur la machine UNIX.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la limite de mémoire pour les processus exécutés sur la machine UNIX.
SORT_40095	Impossible d'accéder au fichier ou système de fichiers <nom de fichier ou de système de fichiers>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu accéder au fichier spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que vous disposez d'une autorisation de lecture pour le fichier spécifié.
SORT_40096	Impossible d'ouvrir le fichier temporaire <nom de fichier> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir un fichier temporaire pour la transformation Trieur.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur qui a démarré Integration Service possède des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution pour le répertoire de travail de la transformation Trieur.
SORT_40102	Ce tri nécessite au moins <valeur> Mo de mémoire.
Explication:	Vous avez spécifié une valeur trop faible pour la taille de cache de la transformation Trieur. Integration Service ne peut pas effectuer l'opération de tri.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de cache de la transformation Trieur.
SORT_40111	Ce tri a été annulé.
Explication:	Integration Service a annulé l'opération de tri.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur.
SORT_40179	Espace insuffisant pour mapper <quantité de mémoire> Mo de mémoire : <message d'erreur>. Augmentez l'espace d'échange ou réduisez la taille de cache dans la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu allouer de mémoire à la transformation Trieur ou Recherche car la mémoire disponible est insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez des ressources mémoire ou augmentez l'espace d'échange dans le système Integration Service. Vous pouvez aussi réduire la taille de cache de façon à faire correspondre la quantité de mémoire disponible.
SORT_40189	La bibliothèque de tri n'a pas pu créer de thread.
Explication:	Le système Integration Service n'a pas assez de ressources pour exécuter l'opération de tri.
Réponse de l'utilisateur :	Libérez des ressources système Integration Service en fermant des applications. Après avoir libéré des ressources système, redémarrez le workflow.

SORT_40304	Cette opération semble nécessiter <valeur> Mo de mémoire ; une pagination excessive est possible ; poursuite.
Explication:	Vous avez spécifié une taille de cache de trieur supérieure à la taille de cache minimum requise, mais la taille de cache du trieur est petite comparée à la taille des données entrantes. Integration Service peut procéder à l'opération de tri, mais les performances de la session seront réduites.
Réponse de l'utilisateur :	Pour augmenter les performances de la session, augmentez la taille de cache de la transformation Trier.
SORT_40401	Une erreur de tri fatale s'est produite dans la fonction <nom de fonction>. Errno = <numéro d'erreur>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SORT_40406	Dans la transformation <nom de transformation>, une erreur est survenue <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur dans la transformation trieur ou recherche spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez le message d'erreur affiché dans ce message d'erreur et les autres messages du journal de session pour plus d'informations.
SORT_40407	Dans la transformation <nom de transformation> dans la partition <numéro de partition>, une erreur est survenue <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors du traitement d'une ligne dans la partition et la transformation spécifiées.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez le message d'erreur affiché dans ce message d'erreur et les autres messages du journal de session pour plus d'informations.
SORT_40409	Erreur interne de trieur <erreur>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SORT_40414	Erreur : La taille totale de la ligne <taille de ligne> dans la transformation <nom de transformation> est supérieure au maximum autorisé [8 Mo].
Explication:	La somme de toutes les tailles de port dans la transformation trieur ou recherche spécifiée dépasse 8 Mo.
Réponse de l'utilisateur :	Déconnectez tout port qui ne servira pas pour le mappage. Pensez à reconcevoir le mappage pour réduire le nombre de ports dans la transformation spécifiée. Ou réduisez la précision des grandes chaînes ou des ports binaires.
SORT_40415	Le répertoire de travail <nom de répertoire> n'existe pas.
Explication:	Le nom de répertoire spécifié pour le répertoire de travail de la transformation Trier n'existe pas.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'option Répertoire de travail dans les propriétés de la transformation Trieur indique un répertoire existant.
SORT_40416	Le répertoire de travail <répertoire> n'a pas d'autorisation de lecture/écriture/exécution.
Explication:	L'utilisateur qui a démarré Integration Service ne possède pas d'autorisation de lecture, d'écriture et d'exécution sur le répertoire de travail de la transformation Trieur.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution sur le répertoire de travail de la transformation Trieur à l'utilisateur qui démarre Integration Service.
SORT_40424	Erreur : la taille de mémoire <taille mémoire> spécifiée pour la transformation trieur dépasse l'espace d'adresse 32 bits. Elle ne peut pas être supérieure à <nombre> sur un serveur 32 bits.
Explication:	Le cache de la transformation trieur est trop grand.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la taille du cache de la transformation Trieur dans les propriétés de session.

Messages SPC

SPC_10027	Impossible de démarrer le processus pour le service <nom de service> sur le nœud <nom de nœud>. Le processus est en cours d'arrêt. Réessayez ultérieurement.
Explication:	Le service est en cours d'arrêt. Vous ne pouvez pas activer le service tant qu'il n'est pas complètement arrêté.
Réponse de l'utilisateur :	Pour activer le service, désactivez-le, puis réactivez-le.
SPC_10039	Impossible de démarrer le service Hub de services Web PowerCenter sur le port <numéro de port> car celui-ci est déjà utilisé.
Explication:	Le numéro de port assigné au hub de services Web est déjà utilisé.
Réponse de l'utilisateur :	Reconfigurez le hub de services Web pour qu'il utilise un autre numéro de port.
SPC_10052	Le domaine n'a pas réussi à redémarrer le service <nom de service> après avoir atteint le nombre maximum de tentatives de redémarrage <nombre de tentatives de redémarrage>.
Explication:	Le processus de service d'application est devenu indisponible. Le domaine n'a pas pu redémarrer le processus de service d'application pour le nombre de tentatives de redémarrage spécifié ou le répertoire d'installation de la version du service n'est plus valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez si les événements de journalisation du service d'application et du domaine ne contiennent pas d'erreur. Corrigez les erreurs et redémarrez le processus de service d'application dans l'outil Administrator. Si le répertoire d'installation de la version du service a été modifié, mettez à jour le nœud à l'aide de la commande <i>infasetup</i> UpdateGatewayNode ou UpdateWorkerNode.

Messages SQL

SQL_50001	Échec de l'API <code>IOOutputBuffer::setRowType()</code>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à générer une ligne de sortie à partir de la transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour plus d'informations.
SQL_50002	Le descripteur NULL DB a été renvoyé.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à se connecter à une base de données à l'aide d'une connexion dynamique avec une transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Les données source contiennent des données de connexion non valides. Le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe de la base de données, le serveur ou la chaîne de connexion ne sont pas corrects pour cette base de données.
SQL_50003	ScriptName est vide.
Explication:	La transformation SQL est configurée pour exécuter un script SQL externe mais le port ScriptName ne contient aucune donnée.
Réponse de l'utilisateur :	Le port ScriptName doit contenir le nom et le chemin du fichier contenant un script SQL à exécuter pour chaque ligne d'entrée. Vérifiez que le port ScriptName est connecté et que les données source contiennent le nom de fichier.
SQL_50004	Échec de SetProperty.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à définir les propriétés de base de données pour une connexion dynamique de transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	La connexion dynamique contient des paires nom/valeur d'Options avancées. Vérifiez que vous avez orthographié correctement les options et que chacune est valide pour le type de base de données. Les Options avancées ne sont pas sensibles à la casse.
SQL_50005	Le nom d'objet de connexion logique est vide.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à se connecter à une base de données pour cette ligne car le port LogicalConnectionObject de la transformation SQL ne contient aucune donnée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le port LogicalConnectionObject est connecté et que les données source contiennent un nom d'objet de connexion valide dans chaque ligne.
SQL_50006	Échec de FlushOutRow.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à générer une ligne de sortie à partir de la transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour plus d'informations.
SQL_50007	Une erreur ODL s'est produite. Veuillez consulter le message d'erreur détaillé dans le port d'erreur prédéfini.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur de base de données pendant le traitement d'une requête SQL de la transformation SQL.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur du port SQLError de la transformation SQL.
SQL_50008	Le nombre de colonnes dans la requête sélectionnée est supérieur aux ports de sortie dans la transformation SQL.
Explication:	La transformation SQL n'a pas de port de sortie pour chaque colonne dans l'instruction SQL SELECT.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez les ports de sortie manquants à la transformation SQL.
SQL_50009	Les informations de connexion statique ne sont pas adaptées pour créer un descripteur de base de données valide.
Explication:	Integration Service ne peut pas se connecter à la base de données car la connexion définie dans le gestionnaire de workflow n'est pas valide pour la transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez une connexion de base de données relationnelle pour la transformation SQL. Vérifiez que le type de base de données de la connexion est valide pour la transformation SQL.
SQL_50010	Erreur : échec de création du descripteur de fichier.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver le fichier de script pour la transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de script existe et qu'Integration Service peut y accéder.
SQL_50011	La requête SQL entrée via le concepteur est vide.
Explication:	Une transformation SQL est configurée pour exécuter le mode requête. Cependant, la transformation n'a pas de requête SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez une requête SQL à la transformation.
SQL_50013	Échec de définition des données dans la cible.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à écrire de données de sortie à partir de la transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
SQL_50014	Échec d'obtention des données depuis la source.
Explication:	Integration Service n'a pas pu accéder aux données source pour la transformation SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
SQL_50015	Échec de connexion à la base de données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à la base de données avec les données de connexion dynamique de la source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe et la chaîne de connexion de cette base de données sont corrects.

SQL_50017	Échec d'obtention de l'attribut de nom de connexion relationnelle depuis le référentiel.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver le nom de connexion de la base de données dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom de connexion de la base de données est un nom de connexion valide dans les connexions du gestionnaire de workflow.
SQL_50018	Échec d'obtention des connexions.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à la base de données avec la connexion dynamique.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe et la chaîne de connexion de cette base de données sont corrects.
SQL_50070	Seuil d'erreurs atteint.
Explication:	Le nombre d'erreur par ligne a dépassé le seuil d'erreur. Vous pouvez ignorer les erreurs SQL en activant l'option Continuer lors d'erreurs SQL dans une ligne. Integration Service continue à exécuter les autres instructions SQL pour la ligne. Cependant, la session échoue lorsque le nombre d'erreurs a dépassé le seuil.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les erreurs SQL dans le port SQL_Error. Le port SQL_Error contient les instructions SQL ayant échoué et les messages d'erreur.
SQL_50071	Échec de la session en raison d'un échec de connexion après que la transformation SQL a transmis des lignes de sortie en aval.
Explication:	Une défaillance de connexion de base de données est survenue pendant que la transformation SQL était en train d'exécuter une instruction SELECT. Certaines lignes de base de données étaient déjà passées de la transformation SQL au pipeline. Integration Service n'a pas pu se reconnecter à la base de données et continue le traitement sans dupliquer les lignes de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Message d'information.
SQL_50072	Une erreur s'est produite pendant l'extension d'un paramètre ou d'une variable dans l'environnement SQL <environnement SQL de connexion ou de transaction> pour l'objet de connexion <nom de connexion>.
Explication:	La transformation SQL utilise un objet de connexion configuré avec un SQL de connexion ou de transaction. Le SQL contient un paramètre ou une variable qu'Integration Service ne peut pas résoudre.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètres et que sa valeur dans le fichier de paramètres correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.

Messages SR

SR_17000	Échec de l'extraction des métadonnées de la colonne projetée.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SR_17001	La longueur de colonne maximale est de zéro.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SR_17004	ERREUR : Échec de connexion. Le pilote SAP n'a pas été chargé.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SR_17005	ERREUR : Échec de connexion : Message d'erreur SAP <message SAP>.
Explication:	La connexion n'a pas pu être établie entre PowerCenter et SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur SAP. Consultez également le fichier de trace RFC ou le journal système SAP pour plus de détails.
SR_17006	Mode de transfert de données inconnu. Le mode peut être uniquement continu ou temporaire.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
SR_17007	ERREUR : Échec d'exécution : Message d'erreur SAP <nom de programme ABAP ou nom de fichier temporaire ou nom de formulaire de qualificateur de source d'application > SAP <message d'erreur>.
Explication:	Problème de communication RFC avec SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Obtenez le message détaillé du journal de session. Consultez le fichier de trace RFC, le journal système SAP et la documentation SAP pour plus de détails. Contactez le support client international Informatica pour recevoir une aide supplémentaire.
SR_17009	Erreur dans CPIC : <message d'erreur>.
Explication:	Vous avez généré le programme ABAP pour un mappage sur un système SAP, mais vous avez exécuté la session avec le mappage sur un autre système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Générez à nouveau le programme ABAP pour le mappage sur le système source puis exécutez la session sur le même système SAP.
SR_17010	Erreur lors de l'analyse de l'expression de filtre : <expression>.
Explication:	SAP n'a pas pu analyser une expression de filtre.

Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez entré un écrasement de filtre dans les propriétés de session, vérifiez la syntaxe. Si vous avez entré un écrasement de filtre dans les propriétés de mappage, ouvrez le mappage dans le concepteur et validez le filtre.
SR_17011	Erreur lors de la transmission de paramètres au système SAP : <message SAP>.
Explication:	Le système SAP est hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système SAP.
SR_17012	Impossible de démarrer le programme en mode Arrière-plan : <message SAP>.
Explication:	Vous n'avez peut-être pas l'autorisation de libérer la tâche en arrière-plan.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez auprès de l'administrateur SAP si vous avez les autorisations appropriées. Vous devez avoir des autorisations sur les objets S_DATASET, S_PROGRAM et S_BTCH_JOB.
SR_17013	Impossible d'obtenir des informations de statut pour une tâche d'arrière-plan : <message SAP>.
Explication:	La connexion au système SAP est interrompue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez l'administrateur système SAP ou contactez le support client international Informatica.
SR_17014	ERREUR : Échec d'ouverture du fichier.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier temporaire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le chemin du fichier.
SR_17015	Impossible de supprimer le fichier temporaire <nom de fichier> : <message SAP>.
Explication:	Vous avez accédé au fichier temporaire via le montage NFS, et l'utilisateur d'Integration Service n'a peut-être pas d'autorisation d'écriture sur le fichier temporaire ou le répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Obtenez des autorisations d'écriture auprès de l'administrateur système pour l'utilisateur d'Integration Service.
SR_17016	Le programme <nom de programme> a été généré mais pas installé pour le mappage <nom de mappage> version <numéro de version>.
Explication:	Vous avez généré un programme ABAP pour ce mappage, mais vous ne l'avez pas installé sur le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Ouvrez la boîte de dialogue Générer et installer du concepteur de mappage et installez le programme ABAP pour le mappage.
SR_17020	Échec d'allocation de mémoire pour l'arborescence <nom d'arborescence>.
Explication:	Allocation de tas de mémoire insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez le nombre de processus en cours d'exécution, ou augmentez la mémoire virtuelle sur l'hôte Integration Service.

SR_17021	ERREUR lors de l'obtention d'informations pour SetId <nom de SetID> et le nom de table <nom de table>.
Explication:	Vous avez peut-être transporté le programme ABAP sur un système qui contient des informations de hiérarchie et/ou de table principale différentes.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la source SAP correspond à la définition dans le référentiel.
Explication:	Erreur RFC.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur SAP.
SR_17022	Données de hiérarchie introuvables pour <nom de hiérarchie>.
Explication:	Les nœuds terminaux de la hiérarchie sont vides. Il n'y a aucune valeur clé.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la hiérarchie à partir de laquelle vous tentez d'extraire.
SR_17023	L'arborescence est incohérente.
Explication:	Erreur SAP interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur SAP.
SR_17024	Erreur lors de la transmission de paramètres au système SAP pour la hiérarchie avec SetID <nom de setid> et TableName <nom de table>.
Explication:	SAP n'a pas pu importer les informations de hiérarchie à partir de PowerCenter, probablement parce que l'administrateur SAP n'a pas exécuté le programme de transport, YPMPARSQ.
Réponse de l'utilisateur :	Demandez à l'administrateur SAP d'exécuter le programme YPMPARSQ à partir de la classe de développement ZERP.
SR_17025	ERREUR : Échec d'exécution de la hiérarchie avec SetID <nom de setid> et TableName <nom de table> : Message d'erreur SAP <nom de programme ABAP ou nom de fichier temporaire ou nom de formulaire de qualificateur de source d'application>.
Explication:	Soit le système SAP a échoué, soit le programme à extraire d'une hiérarchie a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez auprès de l'administrateur SAP.
SR_17054	L'heure à laquelle un programme de mode de flux a été installé pour ce mappage est antérieure à l'heure de la dernière sauvegarde de ce mappage. Le nom du mappage est <nom de mappage>, version <numéro de version> et le nom du programme est <nom de programme>. Veuillez générer à nouveau le programme et l'installer à l'aide du concepteur PowerCenter pour ce mappage.
Explication:	Vous avez sauvegardé le référentiel avec le mappage ouvert après avoir installé le programme ABAP sur le serveur d'applications.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, ouvrez le mappage et sauvegardez le référentiel. Puis installez le programme ABAP.

SR_17055 **L'heure à laquelle un programme de mode de fichier a été installé pour ce mappage est antérieure à l'heure de la dernière sauvegarde de ce mappage. Le nom du mappage est <nom de mappage>, version <numéro de version> et le nom du programme est <nom de programme>. Veuillez générer à nouveau le programme et l'installer à l'aide du concepteur PowerCenter pour ce mappage.**

Explication: Vous avez sauvegardé le référentiel avec le mappage ouvert après avoir installé le programme ABAP sur le serveur d'applications.

Réponse de l'utilisateur : Dans le concepteur, ouvrez le mappage et sauvegardez le référentiel. Puis installez le programme ABAP.

SR_17056 **Avertissement de SAP Connect :**

Explication: La page de code SAP et la page de code du lecteur SAP sont incompatibles.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que la page de code du lecteur SAP est compatible avec la page de code SAP.

SR_17057 **Impossible de récupérer les informations de page de code pour l'ID de page de code <ID de page de code>.**

Explication: Le fichier pmlocale.bin est manquant ou n'a pas l'ID de page de code que vous avez sélectionné dans la connexion de base de données.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le fichier pmlocale.bin et les informations de la page de code existent bien.

SR_17058 **Impossible de créer des paramètres régionaux à partir de la page de code <page de code> <ID de page de code>.**

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

SR_17059 **Page de code SAP : <ID de page de code> n'est pas compatible avec la page de code sélectionnée par l'utilisateur <page de code>.**

Explication: La page de code SAP n'est pas compatible avec la page de code que vous avez sélectionnée dans la connexion à la base de données.

Réponse de l'utilisateur : Sélectionnez une page de code compatible avec Integration Service et le système SAP.

SR_17085 **Impossible de vérifier la version d'extraction SAP.**

Explication: Integration Service n'a pas pu vérifier la version des fichiers de transport.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le système SAP est en cours d'exécution et que les transports sont activés. Contactez le support client international Informatica.

SR_17061 **La dernière erreur rencontrée est la suivante :**

Explication: Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.

Réponse de l'utilisateur : Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.

SR_17062	Erreur du programme RFC.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17063	Erreur de communication réseau.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17064	Erreur d'ouverture de session SAP.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17065	Exception système SAP.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17067	Erreur de protocole RFC.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17068	Erreur interne RFC.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17069	Le serveur RFC enregistré a été annulé.
Explication:	Le client PowerCenter ou Integration Service ne peut pas communiquer avec le système SAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Consultez également le fichier de trace SAP pour plus d'informations.
SR_17073	Aucun programme n'a été généré car le mappage ne contient que des hiérarchies d'informations SAP.
Explication:	Vous avez généré un programme pour un mappage qui comporte une source de lecteur de table SAP de type hiérarchie.
Réponse de l'utilisateur :	Vous n'avez pas besoin de générer de programme si le mappage comporte une source de lecteur de table SAP de type hiérarchie.

SR_17090	Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte une requête définie par l'utilisateur <requête> non valide avec une erreur de caractère à l'emplacement <nombre>.
Explication:	Vous avez entré une requête contenant des caractères non valides dans la page de code de connexion à la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la requête pour qu'elle contienne des caractères dans la page de code de connexion à la base de données source.
SR_17091	Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte une clause de filtre <filtre> non valide avec une erreur de caractère à l'emplacement <nombre>.
Explication:	Vous avez entré une condition de filtre contenant des caractères non valides dans la page de code de connexion à la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la condition de filtre pour qu'elle contienne des caractères inclus dans la page de code de connexion à la base de données source.
SR_17092	Le qualificateur de source d'application <nom de qualificateur de source d'application> comporte un écrasement de jointure et/ou de filtre <écrasement de jointure> non valide avec une erreur de caractère à l'emplacement <nombre>.
Explication:	Vous avez entré une condition de jointure et/ou de filtre source contenant des caractères qui ne sont pas valides dans la page de code de connexion à la base de données source.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez soit la condition de jointure, soit la condition de filtre, soit les deux pour qu'elles contiennent des caractères dans la page de code de connexion à la base de données source.
SR_17138	ERREUR : Un ou plusieurs champs utilisés pour partitionner la ou les sources du qualificateur de source <nom de qualificateur de source d'application> ont été supprimés. Modifiez et sauvegardez la session pour corriger les informations de partitionnement.
Explication:	Vous avez défini une clé de partition pour un port dans le qualificateur de source d'application que vous avez supprimé.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la session pour supprimer la clé de partition du qualificateur de source d'application. Puis sauvegardez les informations de la nouvelle partition dans la session et exécutez-la à nouveau.
SR_17156	Erreur : Dans l'expression de filtre, il manque une source ou une liste de sources ou un champ source pour lequel cette expression est spécifiée.
Explication:	Vous avez entré une syntaxe incorrecte pour l'expression de filtre.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez l'expression de filtre à l'aide de la syntaxe correcte.
SR_17157	Erreur : Seul <mot> est un mot réservé valide.
Explication:	Vous avez fourni une valeur non valide pour l'expression de filtre dans le lecteur de table SAP du qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un mot réservé valide dans l'expression de filtre.
SR_17158	Erreur : Plusieurs filtres de niveau de champ ne sont pas autorisés.
Explication:	Vous avez spécifié plusieurs filtres de niveau de champ dans l'expression de filtre.

Réponse de
l'utilisateur :

Spécifiez un seul filtre de niveau de champ dans l'expression de filtre.

SR_17159

Erreur : Un filtre de niveau de table n'est pas autorisé avec un filtre de niveau de champ.

Explication:

Vous avez spécifié un filtre de niveau de table à l'intérieur d'un filtre de niveau de champ, dans l'expression de filtre.

Réponse de
l'utilisateur :

Supprimez le filtre de niveau de table dans l'expression du filtre de niveau de champ.

SR_17163

Le mode de mouvement de données du serveur actuel est <mode> et le mode du système SAP est <mode>. Pour extraire des données à partir d'un système SAP Unicode, le serveur doit être exécuté en mode <mode>.

Explication:

Le système SAP est compatible avec des données Unicode, mais Integration Service est exécuté en mode de mouvement de données ASCII.

Réponse de
l'utilisateur :

Modifiez le mode de mouvement de données d'Integration Service en Unicode.

SR_17171

Integration Service n'a pas pu ouvrir la connexion SFTP.

Explication:

Integration Service n'a pas pu se connecter au serveur SFTP distant. Le nom d'utilisateur ou mot de passe n'est peut-être pas valide.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

CHAPITRE 19

Codes de message T

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages TE, 431](#)
- [Messages TIB, 433](#)
- [Messages TM, 447](#)
- [Messages TPTRD, 460](#)
- [Messages TPTWR, 468](#)
- [Messages TT, 482](#)

Messages TE

TE_7102	Erreur d'initialisation. Échec d'obtention de l'heure du dernier enregistrement pour le mappage <nom de mappage>.
Explication:	Le serveur de base de données du référentiel n'a pas pu fournir l'heure du dernier enregistrement du mappage. Un problème précédent avec la base de données a peut-être provoqué des incohérences dans certaines données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TE_7104	Une erreur s'est produite lors de la création du groupe <numéro de groupe> de la cible <nom de cible>.
Explication:	Pendant l'initialisation de la session, Integration Service n'a pas réussi à créer un groupe d'objets.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TE_7105	Une erreur s'est produite lors de la création de la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Pendant l'initialisation de la session, Integration Service n'a pas réussi à créer un objet de transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.

TE_7106	Échec d'affectation ou d'initialisation de l'ID de groupe <ID de groupe> pour la cible <nom de cible>.
Explication:	Pendant l'initialisation de la session, Integration Service n'a pas réussi à créer un ID de groupe XML.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message précédent dans le journal de session.
TE_7112	La récupération du message avec une source non répétitive n'autorise pas les cibles XML dans le mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez une cible autre que XML ou désactivez la récupération de message.
TE_7117	Une session en temps réel ne peut pas avoir de cible SDK non temps réel dans le mappage.
Explication:	Vous avez configuré la latence de purge en temps réel dans la session. Néanmoins, le mappage contient une définition de cible SDK que vous ne pouvez pas utiliser avec des sessions en temps réel.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez la latence de purge en temps réel en la définissant sur 0.
TE_7122	La session est configurée pour la validation définie par l'utilisateur, mais la cible <nom de la cible> ne reçoit pas de transaction depuis une transformation en amont.
Explication:	La session est configurée pour la validation définie par l'utilisateur, mais la cible dans le mappage n'est pas connectée à un générateur de transaction effectif en amont.
Réponse de l'utilisateur :	Changez le type de validation ou connectez la cible à un générateur de transaction effectif, tel qu'une transformation Contrôle de transaction.
TE_7127	Vous ne pouvez pas réaliser une validation définie par l'utilisateur pour une session en temps réel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez une validation basée sur la source, désactivez la latence de purge ou activez EOQ forcé.
TE_7131	La transformation <transformation> n'est pas configurée pour propager des transactions. La session ne peut pas être exécutée en temps réel.
Explication:	Vous avez configuré la latence de purge en temps réel dans la session ou à travers la condition de filtre FlushLatency(n) pour WebSphere MQ. La configuration du mappage empêche la session d'être exécutée en temps réel.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez la latence de purge ou vérifiez que le mappage ne contient pas de limitations en temps réel.
TE_7133	L'entrée principale pour la transformation Jointure non triée <nom de transformation> ne peut pas être partitionnée car la transformation Jointure n'est pas un point de partition.
Explication:	Vous avez partitionné le pipeline maître sans ajouter un point de partition à la transformation Jointure non triée. Cela peut entraîner l'acheminement de lignes d'entrée de même valeur de clé vers différentes partitions.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez un point de partition par clés automatiques de hachage à la transformation Jointure pour garantir que les données de même valeur de clé sont acheminées vers la même partition.

TE_7134	Avertissement. L'entrée principale pour la transformation Jointure triée <nom de transformation> est partitionnée.
Explication:	Vous avez partitionné le pipeline maître, qui contient une transformation Jointure triée. Si vous n'avez pas groupé les données triées avant de les transmettre à la transformation Jointure, vous pouvez obtenir des résultats inattendus.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les partitions du pipeline maître sont configurées pour transmettre des données triées et groupées à la transformation Jointure triée.
TE_7135	Vous ne pouvez pas récupérer une session lorsque le groupe de chargement de cible comporte plusieurs sources, et qu'au moins une source est une source en temps réel. Les noms des sources sont <noms des sources>.
Explication:	Vous avez tenté de récupérer une session qui contenait un groupe d'ordre de chargement de cible avec plusieurs sources, et une ou plusieurs de ces sources sont en temps réel. Les sources en temps réel du groupe d'ordre de chargement de cible sont connectées à une transformation ou cible à groupe d'entrées multiples.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Si les sources sont connectées à une transformation Jointure, vous pouvez activer l'indicateur de compatibilité descendante. L'indicateur de compatibilité descendante permet à Integration Service de lire des sources connectées à une transformation Jointure de manière séquentielle comme il le faisait dans les versions antérieures à 6.x.</p> <p>Si les sources du groupe d'ordre de chargement de cible sont connectées à un groupe d'entrées multiples autre que la transformation Jointure, désactivez la récupération de session.</p>

Messages TIB

TIB_34001	Impossible d'obtenir la propriété de connexion<propriété de connexion>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_34002	Sujet <sujet> non valide.
Explication:	L'attribut Sujet dans la connexion d'application pour les sources ou cibles TIBCO n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de sujet valide pour l'attribut Sujet dans la connexion d'application pour la source ou cible TIBCO.
Explication:	La valeur ReplySubject dans les propriétés de session est non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de sujet de réponse valide pour la propriété ReplySubject dans les propriétés de session.
Explication:	Un message cible TIBCO contient un sujet non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la valeur du sujet pour les messages cibles TIBCO est valide. Pour plus d'informations sur les noms de sujet, consultez la documentation TIBCO.

TIB_34003	Impossible d'obtenir la propriété source <propriété source>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_34004	Stratégie de limite de file d'attente <stratégie de limite de file d'attente> non valide.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica. Entrez une valeur d'au moins -1 pour la condition de session de nombre de messages.
TIB_34010	Impossible d'obtenir la propriété cible <propriété>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_34015	cmName <cmName> non valide.
Explication:	Le nom de CM dans la connexion d'application pour la source ou cible TIBCO n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de CM valide.
TIB_34021	Mappage de champ <valeur de mappage de champ> non valide.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel PowerCenter contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_34022	Échec de confirmation du message certifié : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu confirmer le message certifié spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_34025	Type de données incompatible pour le champ <nom de champ>.
Explication:	Certains ports connectés dans le mappage ont des types de données qui ne sont pas compatibles avec les champs de données du message.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le mappage pour inclure des types de données compatibles.
TIB_34026	Un dépassement de capacité est survenu lors de la tentative d'insertion de la valeur <valeur> dans le champ de type <type de données>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transmettre toutes les données d'une colonne à une autre. La valeur spécifiée est trop élevée pour la colonne avec le type de données spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le type de données de la colonne dans le mappage.

TIB_34027	Date non valide.
Explication:	La valeur de date pour la colonne n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les données. Assurez-vous que les données contiennent des valeurs de date valides.
TIB_34028	Dépassement de capacité.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transmettre toutes les données d'une colonne à une autre. Le service d'intégration rejette la ligne si la précision du port de sortie est inférieure à la précision du port d'entrée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le mappage en changeant la précision ou les types de données des ports pour que la précision du port de sortie soit supérieure ou égale à celle du port d'entrée.
TIB_34029	Valeur non valide ou dépassement de capacité.
Explication:	Les données contiennent une valeur non valide pour une colonne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les données. Vérifiez que les données contiennent des valeurs pour la colonne, et que celles-ci sont valides.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transmettre toutes les données d'une colonne à une autre. Les données contiennent des incohérences. La ligne a été rejetée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le mappage pour inclure des types de données compatibles.
TIB_34030	Un dépassement de capacité est survenu lors de la tentative d'insertion de la valeur <valeur> dans le champ de type <type>.
Explication:	Certains ports connectés dans le mappage ont différents types de données. Le port d'entrée a un type de données plus important que le port de sortie. Integration Service n'a donc pas pu transmettre toutes les données.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le mappage de façon à ce que les colonnes connectées contiennent des types de données d'une plage similaire.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transmettre toutes les données d'une colonne à une autre. La valeur spécifiée est trop élevée pour la colonne avec le type de données spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le type de données de la colonne dans le mappage.
TIB_34031	Le type de données de <type de données> attendu est msg pour le champ <champ>.
Explication:	Vous avez transmis des données non valides à une colonne avec le type de données msg. Integration Service a rejeté la ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les données. Le type de données TIBCO doit être msg.
TIB_34032	L'extraction de données pour le champ <champ> a échoué : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire les données à partir du champ spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.

TIB_34033	Échec de conversion de données pour le champ <champ> : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu convertir les données du champ spécifié d'un type de données vers un autre.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_34034	Échec d'ajout d'un champ <champ> à un message : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'ajout d'un champ de message à une définition de cible TIBCO.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_34035	Échec de préinscription du programme d'écoute <nom du programme d'écoute> : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu préinscrire l'abonné spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_34036	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à définir le nom de sujet <nom de sujet> pour le message actuel : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu définir le nom de sujet spécifié pour le message actuel.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_34037	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à envoyer le message actuel : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu envoyer le message spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_34038	Échec du chargement de la bibliothèque <nom de bibliothèque>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à initialiser la session. Les bibliothèques TIB/Rendezvous nécessaires ne sont pas installées.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'installation de TIBCO dans PowerExchange. Assurez-vous que TIB/Rendezvous sont installées correctement.
TIB_35001	Le lecteur TIBCO ne peut pas obtenir de référence de connexion pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35002	Le lecteur TIBCO ne peut pas obtenir de connexion pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35003	Le lecteur TIBCO n'a pas réussi à initialiser les propriétés de connexion pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser une connexion pour la transformation qualificateur source spécifiée. Les attributs de connexion ne sont peut-être pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les attributs de connexion de la transformation qualificateur source dans la boîte de dialogue Définition d'objet de connexion.
TIB_35004	Le lecteur TIBCO n'a pas réussi à initialiser les propriétés du lecteur pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la session. Les propriétés de session de l'instance de qualificateur source ne sont peut-être pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35005	Le lecteur TIBCO n'a pas réussi à initialiser le pilote TIBCO pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Integration Service ne peut pas initialiser la session. Les propriétés de session de l'instance de qualificateur source ne sont peut-être pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35006	Le lecteur TIBCO n'a pas réussi à initialiser la source TIBCO pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35008	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu obtenir de coordinateur de cache pour la récupération.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35009	Impossible de récupérer l'attribut du dossier de cache pour la partition du lecteur <partition>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35010	Le dossier de cache spécifié pour la partition du lecteur <partition> n'est pas valide.
Explication:	Le dossier de cache de récupération dans les propriétés de session n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, spécifiez un dossier de cache de récupération.

TIB_35011	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu réaliser l'enregistrement pour la récupération.
Explication:	Integration Service n'a pas pu configurer la récupération pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35014	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu mettre le message en cache.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à mettre en cache le message TIBCO. Il est possible qu'Integration Service n'ait écrit qu'une partie du message dans le cache de récupération avant que la session n'échoue.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35015	La partition du lecteur <partition> a tronqué le dernier message mis en cache du cache.
Explication:	Ceci est un message d'information. Integration Service a tronqué le dernier message dans le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
TIB_35016	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu tronquer le cache de messages au dernier message sérialisé : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu tronquer le dernier message dans le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35017	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu vider le cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu vider le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35018	Échec de répartition de données avec le message actuel <message d'erreur>.
Explication:	Une colonne contient un type de données non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35020	Le nombre d'erreurs de ligne a atteint le seuil : <nombre>.
Explication:	Le nombre d'erreurs de ligne a dépassé le seuil dans la propriété Arrêt sur erreur dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les données de message non valides. Augmentez le seuil dans les propriétés de session en spécifiant un nombre plus élevé pour l'Arrêt sur erreur dans les propriétés de session.
TIB_35021	Le lecteur TIBCO n'a pas réussi à se connecter à TIBCO.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la connexion à TIBCO. Les attributs de connexion d'application pour la source TIBCO ne sont peut-être pas valides.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les attributs de connexion d'application pour la source TIBCO.
Explication:	Le réseau est peut-être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la connexion réseau.
TIB_35022	La partition du lecteur <partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle de fin de fichier : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider de messages sur la cible lorsqu'il a atteint la ou les conditions de session spécifiées dans les propriétés de session. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35024	Une erreur fatale est survenue pendant l'obtention des messages TIBCO.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'obtention de lecture à partir de TIBCO. Il y a une erreur TIB/Rendezvous.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35025	La partition du lecteur <partition> n'a pas réussi à fermer le point de contrôle sur le point de purge en temps réel : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider de messages sur la cible à la fin de l'intervalle de latence de purge en temps réel. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35026	Échec de purge du tampon de lecture.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35027	La partition du lecteur <partition> n'a pas pu réaliser la désinscription pour la récupération.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35028	La fonctionnalité en temps réel n'est pas activée pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Il s'agit d'un message d'information. Vous n'avez pas configuré la session pour qu'elle s'exécute en temps réel.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous voulez exécuter la session en temps réel, vous devez configurer les propriétés de session pour l'extraction de données en temps réel.
TIB_35030	Le lecteur TIBCO ne peut pas obtenir la propriété de la source <propriété> pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35031	Le lecteur TIBCO ne peut pas obtenir les instances de qualificateur source du mappage.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35033	Le lecteur TIBCO n'a pas réussi à prendre en charge la récupération pour l'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_35037	La partition du lecteur <partition> n'a pas réussi à lire le message mis en cache.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le message mis en cache. Le cache contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_35039	L'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source> contient le type de données msg, qui est incompatible avec une connexion TIB/Adapter SDK.
Explication:	Un champ de la définition de source contient le type de données msg. Ce type de données est incompatible avec la connexion d'application TIB/Adapter SDK. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez tout champ de la définition de source contenant le type de données msg. Pour inclure les métadonnées de message dans ce champ, ajoutez les métadonnées en tant que colonnes distinctes dans la définition de source.
TIB_35040	L'instance de qualificateur source <nom de qualificateur source> contient le champ d'en-tête Limite de temps, qui est incompatible avec une connexion TIB/Adapter SDK.
Explication:	Vous avez tenté d'exécuter une session avec une connexion d'application TIB/Adapter SDK pour la transformation qualificateur source spécifiée. Cependant, la définition de source TIBCO associée au qualificateur source contient le champ Limite de temps. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le champ Limite de temps de la définition de source.
TIB_36001	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à se connecter à TIB/Rendezvous.
Explication:	Integration Service ne peut pas se connecter à TIB/Rendezvous. Les attributs de connexion d'application pour la source ou la cible TIBCO sont peut-être non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les attributs de connexion d'application pour la source ou cible TIBCO.
Explication:	Le réseau est peut-être hors service.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la connexion réseau.
Explication:	TIB/Rendezvous n'est peut-être pas installé correctement.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez l'installation du logiciel TIB/Rendezvous.
TIB_36002	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à définir une limite de temps par défaut pour la remise de message certifié : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service ne peut pas définir de limite de temps par défaut pour l'envoi de messages certifiés.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36004	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer un périphérique d'intervalle d'envoi.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_36005	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer une file d'attente de messages : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer de file d'attente de messages.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36006	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer un programme d'écoute pour recevoir des messages : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer de service d'écoute pour lire les messages.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36009	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à définir le nom de sujet de réponse <nom de sujet de réponse> pour le message actuel : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à définir le nom de sujet de réponse spécifié pour le message actuel.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36010	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à définir une limite de temps pour le message actuel : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu définir une limite de temps pour le message actuel.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36013	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à ouvrir l'environnement TIB/Rendezvous : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir TIB/Rendezvous.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.

TIB_36014	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer un transport TIB/Rendezvous : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer le transport TIB/Rendezvous.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36015	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à initialiser l'écouteur pour les messages d'alerte.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer une file d'attente d'événement, un écouteur ou un thread de répartition pour les messages d'alerte.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36016	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à définir une stratégie de limite pour la file d'attente de messages : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu définir une stratégie de limite pour la file d'attente d'événements.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36017	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer une file d'attente de messages pour les messages d'alerte : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer de file d'attente de messages pour les événements de message.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36018	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer un programme d'écoute pour les messages d'alerte : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer de programme d'écoute pour les messages d'alerte.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36019	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer un thread pour répartir les messages d'alerte : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer de thread de répartition pour les messages d'alerte.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36020	Le système n'a plus de mémoire.
Explication:	Erreur fatale. Le système n'a plus de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la mémoire du système. Changez la stratégie de limite de file d'attente dans les propriétés de session.
TIB_36021	La licence TIB/Rendezvous va expirer ou a déjà expiré le <date>.
Explication:	La licence TIB/Rendezvous expire bientôt ou a expiré à la date spécifiée.

Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36022	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à obtenir de confirmation pour le message portant le numéro de séquence <numéro>.
Explication:	Integration Service n'a pas reçu de confirmation pour le message spécifié. Si la limite de temps a expiré, le message a peut-être été supprimé. PowerCenter ne sait peut-être pas si le message est parvenu à l'abonné.
Réponse de l'utilisateur :	Changez la stratégie de limite de temps dans les propriétés de session. Vérifiez que l'abonné est en cours d'exécution.
TIB_36023	Conflits CmName : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Deux abonnés ou éditeurs sur le même réseau ont le même CmName. Chaque application doit utiliser un CmName unique.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que chaque application sur le réseau utilise un CmName unique. Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36036	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à obtenir le numéro de séquence du message : <messages d'erreur TIBCO>.
Explication:	TIB/Rendezvous ne peut pas obtenir le numéro de séquence du message.
Réponse de l'utilisateur :	Cherchez les instructions pour corriger l'erreur dans la documentation TIBCO.
TIB_36037	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à sérialiser le message du cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire le message sur le cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_36038	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à désérialiser le message du cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le message du cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_36039	Le pilote Tibrv a tenté d'affecter <nombre> octets de mémoire, mais il a échoué.
Explication:	Le cache de récupération contient des incohérences. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez manuellement le cache corrompu.
TIB_36040	Le pilote Tibrv n'a pas réussi à créer un nouvel objet de message.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_36057	Échec de création d'un message pour le champ <champ> : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Vous avez transmis des données non valides à une colonne avec le type de données msg. Integration Service a rejeté la ligne.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_36058	Échec d'obtention du nombre de champs dans un message TIB/Rendezvous : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur en tentant de déterminer le nombre de champs du message TIB/Rendezvous.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37001	Échec de connexion du pilote Tibsdk.
Explication:	Integration Service n'a pas pu démarrer la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_37006	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à créer l'éditeur : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37007	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à créer l'abonné : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37008	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à ajouter le programme d'écoute à l'abonné : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37009	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à répartir un événement : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire un message TIBCO au format câblé AE. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37011	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à démarrer l'instance d'adaptateur <instance d'adaptateur> : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu démarrer l'instance d'adaptateur spécifiée. Integration Service n'a donc pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.

TIB_37012	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à pré-enregistrer un écouteur <écouteur pré-enregistré> : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37023	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à traiter des messages d'alerte : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas traité des messages d'alerte.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37024	La session <session> n'est pas valide ou n'existe pas. Ce doit être une session RV.
Explication:	Integration Service n'a pas trouvé la session spécifiée dans TIB/référentiel. Vous avez peut-être entré un nom de session non valide dans les propriétés de connexion de TIB/Adapter SDK.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom de session dans les propriétés de connexion de TIB/Adapter SDK.
TIB_37025	Une exception est survenue lors de l'initialisation du pilote Tibsdk pour les messages d'alerte : <message d'erreur TIBCO>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la documentation TIBCO pour trouver des informations sur la résolution de l'erreur.
TIB_37026	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à mettre un message en cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu mettre un message en cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_37027	Le pilote Tibsdk n'a pas réussi à lire un message en cache : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire un message en cache au cours d'une session de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_37028	Protocole de communication de session non valide. Doit être RV ou RVCM.
Explication:	Le protocole de session pour la session TIB/référentiel spécifiée n'est pas valide. Le protocole doit être RV ou RVCM.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez RV ou RVCM comme protocole de session dans TIB/Adapter Administrator. Pour plus d'informations, consultez la documentation TIBCO.
TIB_38000	Le dispositif d'écriture TIBCO n'a pas réussi à insérer la valeur null dans le champ <champ>, qui ne peut pas contenir une valeur null.
Explication:	Vous avez sélectionné Non null pour le champ spécifié dans les propriétés de cible.

Réponse de l'utilisateur :	Dans l'onglet Colonnes des propriétés de modification de table pour la définition de cible, décochez l'option Non null pour ce champ.
TIB_38001	Le dispositif d'écriture TIBCO n'a pas réussi à initialiser les propriétés de dispositif d'écriture pour l'instance de cible <cible> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser les propriétés de dispositif d'écriture pour la cible spécifiée. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_38002	Le dispositif d'écriture TIBCO n'a pas réussi à initialiser les propriétés de connexion pour l'instance de cible <cible> : <message d'erreur>.
Explication:	Un attribut dans la connexion d'application pour la cible TIBCO n'est pas valide. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_38003	Le dispositif d'écriture TIBCO n'a pas pu obtenir d'informations de connexion pour l'instance de cible <cible>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TIB_38004	L'initialisation du dispositif d'écriture TIBCO a échoué pour l'instance de cible <cible> : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la cible. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
TIB_38007	Le dispositif d'écriture TIBCO a rejeté la ligne en raison d'une erreur de dépassement pour le champ <champ>.
Explication:	Erreur de ligne. Un dépassement de capacité est survenu dans le champ spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un type de données plus important pour le champ de sortie. Utilisez par exemple int64 au lieu de int32.
TIB_38008	Les données ont été tronquées pour le champ <champ>.
Explication:	Ceci est un message d'avertissement. Les données pour un champ de chaîne ont été tronquées.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la précision du champ de sortie.
TIB_38009	Le dispositif d'écriture TIBCO n'a pas réussi à obtenir la valeur du seuil d'erreur.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

TIB_38010	Le champ SendSubject ne peut pas être connecté lorsque des programmes d'écoute pré-enregistrés sont spécifiés pour le dispositif d'écriture.
Explication:	Les propriétés de session contiennent des programmes d'écoute pré-enregistrés pour une cible TIBCO. Par ailleurs, le mappage contient un lien vers le port SendSubject dans la définition de cible. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le lien vers le port SendSubject dans la définition de cible pour utiliser le sujet par défaut. Supprimez les programmes d'écoute pré-enregistrés que vous avez spécifiés dans les propriétés de session.
TIB_38012	L'instance cible contient le type de données msg, qui est incompatible avec une connexion TIB/Adapter SDK.
Explication:	Un champ de la définition de cible contient le type de données msg. Ce type de données est incompatible avec la connexion d'application TIB/Adapter SDK. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez tout champ de la définition de source contenant le type de données msg. Pour inclure les métadonnées de message dans ce champ, ajoutez les métadonnées en tant que colonnes distinctes dans la définition de cible.
TIB_38013	L'instance cible contient le champ d'en-tête Limite de temps, qui est incompatible avec une connexion TIB/Adapter SDK.
Explication:	Vous avez tenté d'exécuter une session avec une connexion d'application TIB/Adapter SDK pour une cible TIBCO. Cependant, la définition de cible TIBCO contient le port Limite de temps, qui est lié au port Limite de temps dans une autre transformation. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le lien au port Limite de temps dans la définition de cible.
TIB_38014	L'instance cible contient le type de données ipaddr32 ou ipport16, qui est incompatible avec une connexion TIB/Adapter SDK.
Explication:	Vous avez sélectionné une connexion d'application TIB/Adapter SDK pour une cible TIBCO. Cependant, la définition de cible TIBCO contient des champs avec les types de données ipaddr32 et/ou ipport16. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le type de données chaîne pour les champs avec le type de données ipaddr32 ou ipport16.

Messages TM

TM_6004	Erreur lors de la connexion au référentiel.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le Repository Service est en cours d'exécution.

TM_6018	La session s'est terminée avec <nombre> erreurs de transformation de ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TM_6059	Une erreur est survenue lors de la mise à jour de la transformation Générateur de séquence <nom de transformation> dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les journaux du Repository Service pour plus d'informations sur l'erreur.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TM_6063	Une erreur est survenue lors de la mise à jour des tables du référentiel.
Explication:	Integration Service ne peut pas mettre à jour les tables du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TM_6075	Une erreur est survenue lors de l'ouverture du fichier.
Explication:	Il s'agit d'une erreur du système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session. Si nécessaire, recherchez l'action appropriée dans la documentation du système d'exploitation.
TM_6085	Une erreur de transformation fatale est survenue et la session est en train de se fermer.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TM_6094	Erreur lors de la création du pool de tampons.
Explication:	Integration Service n'a pas pu affecter de mémoire pour un pool de tampons sur un point de partition, une limite de source ou une limite de cible. Le nœud d'Integration Service n'a peut-être pas assez de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nœud d'Integration Service a assez de mémoire. Si la récupération après interblocage et la résilience de connexion sont activées, désactivez-les puis réexécutez la session. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
Explication:	La taille de la mémoire tampon est trop faible pour la session.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la taille de la mémoire tampon. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
Explication:	Le thread ne peut pas verrouiller ou déverrouiller le pool de tampons.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TM_6109	Avertissement. Il est recommandé que la taille du tampon DTM affectée à chaque DTM ne dépasse pas <nombre> octets. La taille spécifiée du tampon DTM est de <nombre> octets.
Explication:	La taille du tampon DTM est supérieure à la taille recommandée.

Réponse de l'utilisateur :	Integration Service a démarré avec la taille de mémoire partagée spécifiée. Si vous souhaitez modifier la taille de la mémoire, arrêtez Integration Service, changez le nombre d'octets de la taille spécifiée puis redémarrez Integration Service.
TM_6154	Une erreur est survenue lors de la définition de l'ordre de tri de la session : <ordre de tri>.
Explication:	Vous avez sélectionné un ordre de tri qui n'est pas valide avec la page de code.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un ordre de tri valide pour la page de code sélectionnée.
TM_6157	Une erreur est survenue lors de l'analyse du texte de l'appel de procédure stockée <procédure stockée>.
Explication:	Integration Service ne peut pas analyser le texte de la procédure stockée. Il y a peut-être une erreur de syntaxe dans la procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la syntaxe de la procédure stockée. Testez la procédure stockée dans la base de données. Puis exécutez de nouveau la session.
TM_6159	Une erreur est survenue lors de l'exécution de la procédure stockée.
Explication:	Le contexte de l'exécution de la procédure stockée n'est peut-être pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session. Vérifiez la procédure stockée dans la base de données. Consultez les messages d'erreur de la base de données pour plus d'explications.
TM_6186	Le texte de l'appel de procédure stockée <texte d'appel> contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas valides dans la page de code de la connexion de la base de données de la procédure stockée. Le caractère non valide démarre à la position <position de caractère> de la requête.
Explication:	Le texte de l'appel de procédure stockée pour une procédure stockée pré-cible ou post-cible contient un ou plusieurs caractères qui ne figurent pas dans l'ensemble de caractères de la page de code de la base de données de procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Identifiez le caractère non valide référencé dans le journal de session. Modifiez le texte de l'appel pour que le texte de l'appel de procédure stockée contienne des caractères codés dans l'ensemble de caractères de la page de code d'Integration Service et celle de la base de données de procédure stockée. Configurez la base de données de procédure stockée pour qu'elle utilise une page de code contenant un codage pour l'ensemble de caractères des données de la procédure stockée et qui soit compatible avec la page de code d'Integration Service.
Explication:	La base de données de procédure stockée utilise une page de code qui n'est pas prise en charge par PowerCenter.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code pour la base de données de procédure stockée qui soit prise en charge par PowerCenter et contienne un codage pour l'ensemble de caractères de la base de données de procédure stockée.
TM_6188	L'ordre de tri de la session <nom d'ordre de tri> est incompatible avec la page de code Integration Service <nom de page de code>.
Explication:	L'ordre de tri spécifié est incompatible avec la page de code Integration Service.

Réponse de l'utilisateur :	Pour valider les pages de code, sélectionnez un ordre de tri compatible avec la page de code Integration Service. Pour récupérer la validation de la page de code, configurez Integration Service pour récupérer la validation de la page de code en mode de mouvement de données Unicode.
TM_6190	Impossible d'identifier la connexion relationnelle unique ou connexion d'application utilisée en tant que \$Source ou \$Target pour une transformation Recherche ou Procédure stockée.
Explication:	La transformation Recherche ou Procédure stockée est configurée avec la variable \$Source ou \$Target. Le mappage comporte plusieurs sources relationnelles ou connexions de base de données cible relationnelles.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, entrez une connexion de base de données pour la connexion \$Source ou \$Target.
TM_6193	Une erreur est survenue lors du développement du paramètre de connexion <nom de paramètre>.
Explication:	Un paramètre de session, tel que \$DBConnectionName, a été utilisé pour définir une connexion de session. Dans le fichier de paramètres, la valeur du paramètre de session ne correspond pas au nom de l'un des objets de connexion du gestionnaire de workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour la valeur du paramètre de session dans le fichier de paramètres pour qu'elle corresponde au nom d'un objet de connexion du gestionnaire de workflow. Veillez à ce que le type de paramètre de session corresponde au type d'objet de connexion. Par exemple, utilisez \$FTPConnectionName pour définir une connexion FTP, pas une connexion de file d'attente.
TM_6200	Le chemin du journal de session dépasse la limite de <limite de chemin de journal de session> caractères <chemin de journal de session>.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un chemin de journal de session dans la limite de chemin de journal de session. Il se peut que vous ayez besoin de spécifier un répertoire différent ou de raccourcir la longueur du nom du fichier journal.
TM_6202	Événement DTM. Une erreur est survenue lors de l'incrémentación du nombre de fichiers journaux dans le référentiel.
Explication:	Le référentiel n'a pas pu mettre à jour le nombre de fichiers journaux dans la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur de base de données et le Repository Service sont en cours d'exécution.
TM_6223	Une erreur interne est survenue lors de l'obtention du journal de session. Le journal joint au message électronique de post session risque d'être incomplet.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TM_6247	Une erreur est survenue lors de la vérification des autorisations d'objet global : <objet>.
Explication:	L'utilisateur qui a démarré la session n'a pas d'autorisation d'exécution sur l'un des objets de connexion utilisés par la session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur a une autorisation sur cet objet.

TM_6248	L'utilisateur <nom d'utilisateur> n'a pas d'autorisation d'exécution sur l'objet global <nom d'objet>.
Explication:	L'utilisateur qui a démarré la session n'a pas d'autorisation d'exécution sur l'un des objets de connexion utilisés par la session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur a une autorisation sur cet objet.
TM_6254	Une erreur a été rencontrée lors de l'enregistrement d'informations statistiques dans le référentiel pour la transformation <nom de transformation>, avec le nom de groupe <groupe> et l'ID de partition <ID de partition>.
Explication:	Une erreur est survenue lors de l'envoi d'informations statistiques au référentiel. Par exemple, la connexion de base de données est peut-être endommagée.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal du Repository Service.
TM_6255	Une erreur a été rencontrée lors de l'enregistrement d'informations statistiques dans le référentiel pour la transformation <nom de transformation> avec l'ID de partition <ID de partition>.
Explication:	Une erreur est survenue lors de l'envoi d'informations statistiques au référentiel. Par exemple, la connexion de base de données est peut-être endommagée.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal du Repository Service.
TM_6264	La connexion n'est pas définie dans le gestionnaire de workflow pour la transformation Qualificateur source MQ <nom de qualificateur source MQ> partition <numéro de partition>.
Explication:	Integration Service ne trouve pas la connexion de file d'attente spécifiée dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Affectez une connexion de file d'attente valide à la session.
TM_6279	L'instance de session <nom d'instance de session> a rencontré l'erreur de validation d'exécution suivante : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu exécuter la session car elle n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur d'exécution.
TM_6288	Échec de l'allocation de mémoire. Mémoire virtuelle épuisée.
Explication:	Mémoire virtuelle disponible insuffisante.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la quantité de mémoire virtuelle disponible dans le système Integration Service.
TM_6289	Abandon du processus DTM en raison d'un échec d'allocation de mémoire.
Explication:	Integration Service requiert plus de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la quantité de mémoire virtuelle disponible dans le système Integration Service.

TM_6294	La priorité de chargement de cible a été modifiée. Revalidez le mappage <nom de mappage>.
Explication:	Si un mapplet associé à un mappage est modifié de telle sorte que l'ordre de chargement de cible du mapplet change après que vous avez sauvegardé le mappage, Integration Service ne peut pas exécuter la session.
Réponse de l'utilisateur :	Ouvrez le mappage et enregistrez-le.
TM_6316	Erreur : <message d'erreur de base de données> lors de la configuration de la table <nom de table>.
Explication:	Le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'a pas de privilèges de création de table sur la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez les privilèges de création de table au nom d'utilisateur de base de données spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur de la base de données pour déterminer la cause de l'erreur et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6317	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la création de la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'a pas de privilèges de création de table sur la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez les privilèges de création de table au nom d'utilisateur de base de données spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur de la base de données pour déterminer la cause de l'erreur et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6318	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la préparation de l'obtention de l'ID d'exécution cible à partir de la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer d'informations de la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur de la base de données pour déterminer la cause de l'erreur et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6319	L'erreur de base de données suivante s'est produite lors de l'obtention de l'ID d'exécution cible de la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à sélectionner des informations de la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez des privilèges de sélection au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu récupérer d'informations de la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur de la base de données pour déterminer la cause de l'erreur et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6320	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de l'insertion de l'ID d'exécution cible dans la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à insérer des informations dans la table de récupération PM_RECOVERY.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez l'autorisation d'insérer des données dans la table de récupération PM_RECOVERY au nom d'utilisateur de base de données spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu insérer d'informations dans PM_RECOVERY en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6321	Le format de la table de récupération est dans la version <numéro de version> tandis que la version 6.2 est attendue.
Explication:	Integration Service ne peut pas effectuer de récupération car les tables de récupération ne sont pas formatées correctement.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous avez créé les tables de récupération manuellement, revoyez le format et corrigez toute erreur. Vous pouvez souhaiter autoriser Integration Service à créer les tables. Attribuez les privilèges de création de table au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
TM_6322	L'erreur suivante est survenue lors de la génération d'un ID de séquence : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser la table de récupération PM_TGT_RUN_ID.
Réponse de l'utilisateur :	Interrogez la table de récupération PM_RECOVERY pour la valeur maximum de la colonne TGT_RUN_ID. Insérez cette valeur dans PM_TGT_RUN_ID.
TM_6323	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la validation du nouvel ID de séquence dans la base de données : <message d'erreur de base de données>.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6324	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la préparation de l'instruction de récupération UPDATE : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	L'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à accéder aux tables de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Accordez l'autorisation d'accéder aux tables de récupération au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu accéder aux tables de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.

TM_6325	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la mise à jour d'informations de récupération pour la table de récupération <nom de table> : <erreur de base de données>.
Explication:	Le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à mettre à jour la table de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez l'autorisation d'accéder aux tables de récupération au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu mettre à jour la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6326	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la suppression d'informations de récupération depuis la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à supprimer des informations de la table de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez l'autorisation de supprimer des informations des tables de récupération au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu supprimer d'informations de la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6327	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de la réinitialisation d'informations de récupération pour la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	L'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à réinitialiser des informations dans la table de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez au nom d'utilisateur de base de données spécifié dans la connexion de base de données cible l'autorisation d'accès, d'insertion et de suppression d'informations dans les tables de récupération.
Explication:	Integration Service n'a pas pu réinitialiser d'informations de la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6328	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de l'obtention du nombre de partitions depuis la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	L'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à accéder à la table de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez l'autorisation d'accéder aux tables de récupération au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu accéder à la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.

Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6329	L'erreur de base de données suivante est survenue lors de l'obtention d'informations de récupération depuis la table de récupération <nom de table> : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	L'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible n'est pas autorisé à accéder à la table de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Attribuez l'autorisation d'accéder aux tables de récupération au nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible.
Explication:	Integration Service n'a pas pu accéder à la table de récupération en raison d'une erreur de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez la cause de l'erreur dans le message d'erreur de la base de données et contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6330	Une erreur est survenue lors de l'obtention d'informations de récupération à partir de la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les tables de récupération existent dans la base de données cible. Consultez les messages connexes du journal de session.
TM_6331	Une erreur est survenue lors de l'initialisation de la récupération pour la cible <table cible>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les tables de récupération existent dans la base de données cible. Consultez les messages connexes du journal de session. Vérifiez que le nom d'utilisateur de base de données spécifié dans la connexion de base de données cible est autorisé à créer, mettre à jour les tables de récupération et à y accéder.
TM_6332	Une erreur est survenue lors de la suppression d'informations des tables de récupération pour la cible <cible>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les tables de récupération existent dans la base de données cible. Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer les causes de l'erreur. Vérifiez que le nom d'utilisateur de base de données spécifié dans la connexion de base de données cible est autorisé à créer, mettre à jour les tables de récupération et à y accéder.
TM_6336	Une erreur est survenue lors de l'initialisation de la session de récupération car les informations de récupération pour la cible <cible> n'ont pas été trouvées.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Vérifiez que les tables de récupération existent dans la base de données cible. Si les tables n'existent pas, vous devez réexécuter la session normalement en activant la récupération pour créer les tables et y insérer les informations de récupération. Vous pouvez aussi créer les tables de récupération manuellement, puis exécuter la session normalement pour créer des informations de récupération.</p> <p>Si les tables de récupération existent, exécutez la session normalement pour créer les informations de récupération. Ne supprimez pas les tables de récupération pendant que la récupération est activée pour la session.</p>

TM_6341	Une erreur de base de données est survenue lors de la mise à jour des tables de récupération. La session a mis à jour <nombre d'enregistrements> enregistrements de récupération mais attendait la mise à jour d'une ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez les causes possibles de l'erreur dans le journal de message d'erreur de la base de données, puis contactez l'administrateur de la base de données.
TM_6342	Une erreur est survenue lors de la mise à jour d'informations dans les tables de récupération pour la cible <nom de cible>.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session. Vérifiez que les tables de récupération existent dans la base de données cible et que le nom d'utilisateur spécifié dans la connexion de base de données cible a l'autorisation de mettre à jour les tables.
TM_6343	La récupération de session n'est pas possible car la session n'est pas activée pour la récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Activez la récupération pour la session. Lorsqu'elle est activée pour la récupération, la session doit s'exécuter normalement puis échouer pour que vous puissiez effectuer une récupération.
TM_6345	L'objet de connexion <nom de connexion> n'est pas un type de connexion de partition de base de données valide.
Explication:	Integration Service a fait échouer la session car il ne peut pas charger le type de cible à l'aide du partitionnement de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le partitionnement d'intercommunication pour des cibles qui ne prennent pas en charge le partitionnement de base de données.
TM_6349	La récupération de session n'est pas possible car la session est aussi configurée pour effectuer un test de charge.
Réponse de l'utilisateur :	Pour effectuer une récupération, désactivez le test de charge dans les propriétés de session.
TM_6376	Integration Service a échoué lors du traitement du fichier de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez la session. Si le problème persiste, contactez le support client international Informatica.
TM_6687	La taille du tampon DTM spécifiée <taille de tampon DTM> dépasse l'espace d'adresse 32 bits. Elle ne peut pas être supérieure à <nombre> sur un Integration Service 32 bits.
Explication:	Vous avez tenté d'exécuter une session sur un Integration Service 32 bits, mais la taille du tampon DTM est trop importante.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la taille du tampon DTM ou exécutez la session sur un Integration Service 64 bits.
TM_6698	Une erreur a été rencontrée lors du chargement de la bibliothèque : <motif d'échec>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à charger la bibliothèque de journal de session externe, probablement en raison de fichiers .dll manquants ou non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Prenez les mesures nécessaires pour corriger l'erreur.

TM_6700	L'erreur suivante a été rencontrée pendant l'accès au fichier <nom de fichier> pour la journalisation des erreurs : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu accéder au fichier spécifié. L'utilisateur exécutant Integration Service n'a pas d'autorisation de lecture ou d'écriture sur le fichier spécifié pour la journalisation des erreurs.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur et vérifiez les autorisations sur le fichier spécifié.
TM_6701	Avertissement. Le délimiteur de fichier plat <délimiteur> est le même que le délimiteur de colonne de données pour la journalisation des erreurs. Vous pouvez avoir des difficultés pour lire le journal d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour la session pour utiliser un délimiteur de colonne de données différent pour la journalisation des erreurs.
TM_6712	Des sources simultanées ayant les mêmes exigences de transaction doivent comporter le même nombre de partitions. Le nombre de partitions entre les instances de transformation <nom d'instance de transformation> et <nom d'instance de transformation> est différent.
Explication:	La session a été exécutée en mode modification ou temps réel, mais le nombre de partitions des instances de transformation spécifiées est différent. Les instances de transformation doivent avoir le même nombre de partitions.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez les instances de transformation pour qu'elles aient le même nombre de partitions.
TM_6713	Des sources simultanées ayant les mêmes exigences de transaction doivent avoir un ordre d'exécution consécutif.
Explication:	Lorsqu'une session est exécutée en mode modification ou temps réel, l'exécution des groupes d'ordre de chargement de cible doit être consécutive.
Réponse de l'utilisateur :	Pour garantir l'exécution consécutive des groupes d'ordre de chargement de cible, définissez l'ordre de chargement de cible dans le concepteur.
TM_6765	Le débogueur ne peut pas exécuter de session sur une grille.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez la session sur grille ou déboguez le mappage dans le concepteur.
TM_6772	Le DTM de travail exécutant le groupe de partitions <ID de groupe de partitions> n'a pas réussi à se connecter au DTM principal sur <nom d'hôte et numéro de port du processus DTM principal> avec le dépassement de délai de <valeur de dépassement> secondes.
Explication:	Le DTM de travail n'a pas pu se connecter au DTM principal dans le laps de temps de dépassement de délai spécifié. Le processus DTM principal s'est peut-être arrêté de façon inattendue, ou il y a peut-être une panne de réseau.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problème de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine PowerCenter pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution.

TM_6775	Le processus DTM principal n'a pas réussi à se connecter au processus de service principal pour mettre à jour le statut de la session avec le message suivant : message d'erreur <texte de message d'erreur> et code d'erreur <code d'erreur>.
Explication:	Le processus DTM principal n'a pas réussi à se connecter au processus de service principal pour mettre à jour le statut de la session. Le processus DTM principal s'est peut-être arrêté de façon inattendue, ou il y a peut-être une panne de réseau.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur réseau pour vérifier que le réseau n'a pas de problème de connectivité. Contactez l'administrateur de domaine PowerCenter pour vérifier qu'Integration Service est en cours d'exécution.
TM_6777	La grille ne peut pas être activée pour les sessions de profilage temporaire.
Réponse de l'utilisateur :	Créez une session de profil persistant ou exécutez la session de profil temporaire sur un Integration Service qui n'est pas attribué à une grille.
TM_6788	Erreur : Impossible d'ouvrir le fichier journal temporaire <nom de fichier journal> avec l'erreur <code d'erreur>. Le journal de session ne sera pas joint au message électronique de post session.
Explication:	Integration Service a tenté de créer un fichier journal dans le répertoire d'installation des services PowerCenter mais il n'a pas pu accéder au répertoire. Integration Service n'a pas pu joindre le journal de session au message électronique de post-session parce qu'il n'a pas pu créer le fichier dans le répertoire spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur des services PowerCenter a une autorisation d'écriture pour le répertoire d'installation des services PowerCenter.
TM_6795	Le Repository Service a marqué la session comme impactée, et Integration Service n'est pas configuré pour exécuter des sessions impactées.
Réponse de l'utilisateur :	Validez la session ou configurez Integration Service pour qu'il exécute des sessions impactées.
TM_6796	Une erreur est survenue lors du développement du nom de propriétaire <nom de propriétaire> pour la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service ne peut pas développer un paramètre ou une variable dans le nom de propriétaire de la table ou le préfixe de nom de la table.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètre et que sa valeur dans le fichier de paramètre correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TM_6797	Une erreur s'est produite pendant le développement d'un paramètre ou d'une variable dans l'environnement SQL <texte SQL> pour l'objet de connexion <nom de connexion>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètre et que sa valeur dans le fichier de paramètre correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

TM_6798 Une erreur est survenue lors du développement d'un paramètre ou d'une variable dans le préfixe de nom de table <préfixe> pour les journaux d'erreur.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètre et que sa valeur dans le fichier de paramètre correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

TM_6828 Une erreur est survenue lors de l'enregistrement d'informations statistiques dans le référentiel.

Explication: Une erreur est survenue lors de l'enregistrement de statistiques dans le référentiel. Par exemple, la connexion de base de données est peut-être endommagée.

Réponse de l'utilisateur : Consultez les messages connexes du journal du Repository Service.

TM_6829 Integration Service a rencontré l'erreur suivante pendant la réinitialisation de la table de récupération <nom de table> : Erreur <erreur>.

Explication: Integration Service n'a pas pu réinitialiser une table de récupération car il a rencontré une erreur. Par exemple, la connexion de base de données est peut-être endommagée.

Réponse de l'utilisateur : Consultez le journal de session pour plus d'informations.

TM_6844 La variable <nom de variable> utilisée dans l'attribution de variable de pré-session est écrasée dans le fichier de paramètres. L'attribution de variable sera ignorée.

Explication: La variable est attribuée dans une instruction d'attribution de variable de pré-session et dans un fichier de paramètres. Integration Service utilise la valeur dans le fichier de paramètres.

Réponse de l'utilisateur : Pour utiliser la valeur dans l'instruction d'attribution de variable de pré-session, supprimez la variable du fichier de paramètres. Ou configurez la session et le workflow pour qu'ils ne s'exécutent pas avec un fichier de paramètres.

TM_6845 La variable de workflow ou worklet parent <nom de variable> répertoriée dans l'instruction d'attribution de variable de pré-session est introuvable. L'attribution de variable sera ignorée.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que la variable n'a pas été supprimée ou renommée.

TM_6848 Impossible de résoudre la variable <nom de variable> en tant que variable de workflow ou worklet définie par l'utilisateur.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que la variable n'a pas été supprimée ou renommée.

TM_6849	Impossible de résoudre la variable <nom de variable> en tant que paramètre de mappage, variable de mappage, paramètre de session ou variable prédéfinie.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la variable n'a pas été supprimée ou renommée.
TM_6850	Une erreur est survenue lors de la définition de la valeur de la variable <nom de variable> sur la valeur de la variable <nom de variable>.
Explication:	La session contient une instruction d'attribution de variable de pré ou de post-session, mais Integration Service n'a pas pu effectuer l'attribution de variable.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les paramètres ou variables dans l'instruction d'attribution existent et que les noms sont orthographiés correctement.
TM_6851	Une erreur est survenue lors de l'attribution de variable de post session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les paramètres ou variables dans l'instruction d'attribution existent et que les noms sont orthographiés correctement.
TM_6956	Une erreur est survenue lors du démarrage d'une nouvelle instance de workflow car le nombre d'instances de workflow a atteint la limite configurée.
Réponse de l'utilisateur :	Démarrez l'instance de workflow après que l'une des instances a fini de s'exécuter.
TM_6957	Le workflow a échoué parce qu'il conserve les mêmes variables de mappage qu'une autre instance de workflow exécutée simultanément.
Réponse de l'utilisateur :	Pour conserver les variables de mappage pour des workflows simultanés, configurez des noms et paramètres d'instance de workflow différents.
TM_6958	Le workflow a échoué au démarrage car un workflow avec le même nom d'instance est déjà en cours d'exécution.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le workflow est activé pour s'exécuter simultanément. Configurez des noms d'instance uniques pour chaque workflow ou activez le workflow pour qu'il s'exécute simultanément sans noms d'instance uniques.

Messages TPTRD

TPTRD_11001	Le plug-in n'a pas pu créer l'objet de classe TPTLogging.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de journalisation.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_11002	Le plug-in n'a pas pu convertir la page de code en Unicode.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

TPTRD_11003	Le plug-in n'a pas pu convertir l'Unicode vers une page de code.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21101	Le plug-in n'a pas pu récupérer le niveau de traçage de session.
Explication:	Lors de l'initialisation du module de connexion, le niveau de traçage des attributs de la session n'a pas pu être récupéré.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.
TPTRD_21201	Le plug-in n'a pas pu définir le service de journalisation ILog.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de service de journalisation ILog.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21202	Le plug-in n'a pas pu définir le service de journalisation TPTLogging.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de journalisation.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21203	Le plug-in n'a pas pu définir TDPID.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de nom d'hôte.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21204	Le plug-in n'a pas pu définir le nom d'utilisateur.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de nom d'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21205	Le plug-in n'a pas pu définir le mot de passe.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de mot de passe.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21206	Le plug-in n'a pas pu définir la base de données de travail.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de nom de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21207	Le plug-in n'a pas pu définir de nom de table.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet du nom de table.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTRD_21208 Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML.

Explication: Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet DML.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTRD_21209 Le plug-in n'a pas pu créer l'objet de connexion à la base de données Teradata.

Explication: Les attributs de connexion sont invalides.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous que tous les attributs de connexion sont corrects.

TPTRD_21210 Le plug-in n'a pas pu créer de schéma pour la table <nom de table>.

Explication: Le schéma défini dans le mappage est incorrect.

Réponse de l'utilisateur : Validate or re-create the mapping. Vérifiez que les noms de colonne, la précision et l'échelle sont les mêmes que dans la définition de la table.

TPTRD_21211 Le plug-in n'a pas pu initier la connexion à la base de données Teradata.

Explication: La méthode d'initiation de l'objet de connexion du transporteur parallèle Teradata a échoué.

Réponse de l'utilisateur : Consultez le message d'erreur renvoyé par Teradata CLI ou DBS.
Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.

TPTRD_21212 Le plug-in n'a pas pu affecter de mémoire à l'objet de connexion.

Explication: Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de connexion du transporteur parallèle Teradata.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine du service d'intégration PowerCenter.

TPTRD_21213 Le plug-in n'a pas pu allouer de mémoire à l'objet de schéma.

Explication: Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de schéma du transporteur parallèle Teradata.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine du service d'intégration PowerCenter.

TPTRD_21214 Aucun champ à partir duquel lire les données n'est défini.

Explication: Aucun port mappé dans le mappage.

Réponse de l'utilisateur : Validate or re-create the mapping.

TPTRD_21215 Le plug-in n'a pas pu extraire les données de la ligne <numéro de ligne> avec le statut <code statut>.

Explication: L'appel GetRow() a échoué sur la ligne <numéro de ligne>.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.

TPTRD_21216	Le plug-in n'a pas pu récupérer le type de données C DSQ.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas obtenir le type de données C pour le qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le type de données depuis la liste des types de données du qualificateur de source.
TPTRD_21217	Le plug-in n'a pas pu vider toutes les lignes.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu écrire les lignes dans les tampons du qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si la session échoue encore, contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica
TPTRD_21218	Une erreur est survenue lors de l'exportation...
Explication:	L'opérateur système EXPORT n'a pas pu obtenir de données depuis les tables Teradata.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session.
TPTRD_21219	Erreur inconnue dans TPTRReaderPartition::run()
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21220	TDPID non valide.
Explication:	Nom d'hôte non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que vous spécifiez le bon TDPID dans l'objet de connexion.
TPTRD_21301	Le plug-in n'a pas pu initialiser le composant de lecture Teradata PT.
Explication:	L'initialisation du plug-in de lecture Teradata PT a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Validez le mappage et réexécutez la session.
TPTRD_21302	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'objet de métadonnées du qualificateur de source.
Explication:	La session n'a pas pu s'initialiser, car l'instance de qualificateur de source n'a pas pu être obtenue à partir du mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Recréez le mappage ou la session à nouveau.
TPTRD_21501	Le plug-in n'a pas pu initialiser le pilote de partition du dispositif de lecture Teradata PT.
Explication:	Échec de l'initialisation du pilote de partition du dispositif de lecture.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si la session échoue encore, contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.

TPTRD_21502	Le plug-in n'a pas pu récupérer les informations de connexion du transporteur parallèle Teradata.
Explication:	L'objet de connexion a des paramètres non valides.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que tous les attributs de l'objet de connexion sont appropriés.
TPTRD_21503	Le plug-in n'a pas pu récupérer les informations de niveau session.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas récupérer les attributs de session.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que tous les attributs des objets de session source sont valides.
TPTRD_21504	Le plug-in n'a pas pu récupérer les informations d'extension de métadonnées.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas récupérer les attributs du qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que tous les attributs dans le qualificateur de source sont valides.
TPTRD_21505	Le plug-in n'a pas pu récupérer le qualificateur de source et ses informations de champ.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21506	Le plug-in n'a pas pu créer l'instruction DML.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer l'instruction DML pour l'extraction de données.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la requête SQL personnalisée est correcte. Vérifiez que les noms de champ et les noms de table sont identiques à la définition de la table Teradata.
TPTRD_21507	Le plug-in n'a pas pu créer une instance de classe TPTAPI.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet d'API Teradata PT.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTRD_21508	Le plug-in n'a pas pu créer la connexion à la base de données Teradata.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21509	Le plug-in n'a pas pu lire les données depuis la table <nom de table> de la base de données Teradata.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

TPTRD_21510	Le plug-in n'a pas pu valider l'instruction DML au niveau session <Instruction_DML>.
Explication:	La requête SQL personnalisée dans les propriétés de session est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la requête SQL personnalisée est correcte.
TPTRD_21511	Le plug-in n'a pas pu valider l'instruction DML Niveau d'extension des métadonnées <instruction DML>.
Explication:	La requête SQL personnalisée dans le qualificateur de source est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la requête SQL personnalisée est correcte.
TPTRD_21512	Le plug-in n'a pas pu créer l'instruction DML par défaut.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu créer l'instruction DML pour l'extraction de données. Les noms de métier des ports pourraient ne pas correspondre à la définition de la table.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les ports sont définis correctement dans le mappage.
TPTRD_21513	Fonction plusieurs groupes <nombre_groupes> non prise en charge.
Explication:	Le qualificateur de source contient plusieurs groupes.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour le mappage pour que le qualificateur de source contienne un seul groupe.
TPTRD_21514	Le plug-in n'a pas pu récupérer la liste de champs du qualificateur de source.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas obtenir la liste de champs ou les informations de champ du qualificateur de source.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les champs de mappage sont définis correctement.
TPTRD_21515	Le plug-in n'a pas pu récupérer le type de données C du champ <nom du champ>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21516	Le plug-in n'a pas pu récupérer le type de données du champ <nom du champ>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21517	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'extension source attachée à un qualificateur de source particulier.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

TPTRD_21518	Le plug-in n'a pas pu récupérer la référence de connexion associée à une partition spécifique.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21519	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'objet de connexion associé à une référence de connexion.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21520	Le plug-in n'a pas pu récupérer TDPID.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21521	Le plug-in n'a pas pu récupérer le nom de la base de données.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21522	Le plug-in n'a pas pu récupérer la Ténacité.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21523	Le plug-in n'a pas pu récupérer Sessions max.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21524	Le plug-in n'a pas pu retrouver Veille.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21525	Le plug-in n'a pas pu récupérer la taille de bloc.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21526	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'indicateur de données encryptées.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21527	Requête SQL invalide.
Explication:	La requête SQL dans le champ SQL personnalisé est non valide. Entrez une requête SQL à l'aide de Teradata SQL.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la requête SQL définie dans le champ SQL personnalisé est une requête Teradata SQL valide.
TPTRD_21528	Le plug-in n'a pas pu obtenir la liste des sources dans le mappage.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTRD_21529	Le nombre de sessions max doit être supérieur à 0.
Explication:	L'attribut Sessions max d'un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut Sessions max puis redémarrez la session.
TPTRD_21530	La valeur de Veille doit être supérieure à 0.
Explication:	L'attribut Veille pour un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut Veille puis redémarrez la session.
TPTRD_21531	L'attribut Ténacité doit être supérieur ou égal à 0.
Explication:	L'attribut Ténacité d'un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut Ténacité puis redémarrez la session.
TPTRD_21532	Les tailles de bloc 256 octets minimum et 64000 octets maximum sont requises.
Explication:	L'attribut taille du bloc pour un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut taille du bloc puis redémarrez la session.
TPTRD_21533	Le nombre de ports triés est supérieur au nombre de champs de sortie.
Explication:	L'attribut Nombre de ports triés dans les propriétés de la source Teradata PT dépasse le nombre de champs de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour le nombre de ports triés pour la source Teradata puis redémarrez la session.
TPTRD_35061	L'erreur système suivante s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'obtenir les valeurs de certains attributs de session : <message d'erreur>.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu obtenir les valeurs de certaines propriétés au niveau de la session. Une erreur système a pu se produire, ou le référentiel contient peut-être des incohérences.

Réponse de
l'utilisateur :

Corrigez l'erreur système d'exploitation. Contactez le support client international Informatica.

Messages TPTWR

TPTWR_11001

Le plug-in n'a pas pu créer l'objet de classe TPTLogging.

Explication:

Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de journalisation.

Réponse de
l'utilisateur :

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_11002

Le plug-in n'a pas pu convertir la page de code en Unicode.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_11003

Le plug-in n'a pas pu convertir l'Unicode vers une page de code.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31101

Le plug-in n'a pas pu récupérer le niveau de traçage de session.

Explication:

Erreur interne.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31201

Le plug-in n'a pas pu définir le service de journalisation ILog.

Explication:

Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de service de journalisation ILog.

Réponse de
l'utilisateur :

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31202

Le plug-in n'a pas pu définir le service de journalisation TPTLogging.

Explication:

Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de journalisation.

Réponse de
l'utilisateur :

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31203

Le plug-in n'a pas pu définir l'opérateur système.

Explication:

Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'opérateur système.

Réponse de
l'utilisateur :

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31204	Le plug-in n'a pas pu définir TDPID.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom d'hôte.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31205	Le plug-in n'a pas pu définir le nom d'utilisateur.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom d'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31206	Le plug-in n'a pas pu définir le mot de passe.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au mot de passe.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31207	Le plug-in n'a pas pu définir la base de données de travail.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à la base de données de travail.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31208	Le plug-in n'a pas pu définir de nom de table.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom de table.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31209	Le plug-in n'a pas pu définir le nom de la base de données d'erreurs.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à la base de données d'erreurs.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31210	Le plug-in n'a pas pu définir le nom de la table d'erreurs 1.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom de la table d'erreurs 1.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31211	Le plug-in n'a pas pu définir le nom de la table d'erreurs 2.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom de la table d'erreurs 2.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31212	Le plug-in n'a pas pu définir le nom de la base de données de journal.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom de la base de données de journal.

Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31213	Le plug-in n'a pas pu définir le nom de la table de journal.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au nom de la table de journal.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31214	Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Insert.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction INSERT.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31215	Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Mettre à jour.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction UPDATE.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31216	Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Delete.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction DML Supprimer.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31217	Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Tronquer la table.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction TRUNCATE TABLE.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31218	Le plug-in n'a pas pu créer l'objet de connexion à la base de données Teradata.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de connexion du transporteur parallèle Teradata.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31219	Le plug-in n'a pas pu créer de schéma pour la table <table_name>.
Explication:	Le schéma défini dans le mappage est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Validez ou recréez le mappage. Vérifiez que les noms de colonne, la précision et l'échelle correspondent à la définition de la table.
TPTWR_31220	Le plug-in n'a pas pu créer le groupe DML <nom de groupe DML>.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au groupe DML.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31221	Le plug-in n'a pas pu initier la connexion à la base de données Teradata.
Explication:	La méthode d'initiation de l'objet de connexion du transporteur parallèle Teradata a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur renvoyé par Teradata CLI ou DBS. Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.
TPTWR_31222	Le plug-in n'a pas pu affecter de mémoire à l'objet de connexion.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31223	Le plug-in n'a pas pu allouer de mémoire à l'objet de schéma.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de schéma.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31224	Le plug-in n'a pas pu allouer de mémoire au groupe DML <nom de groupe DML>.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer au groupe DML.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31225	Le plug-in n'a pas pu valider l'objet de connexion.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas valider l'objet de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur BDD/CLI pour plus d'informations.
TPTWR_31226	Le plug-in a échoué dans l'acquisition de fin.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter a échoué dans l'acquisition de fin.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur BDD/CLI pour plus d'informations.
TPTWR_31227	Le plug-in n'a pas pu appliquer les lignes.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas appliquer les lignes.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur BDD/CLI pour plus d'informations.
TPTWR_31228	Le plug-in n'a pas pu définir le groupe DML <nom de groupe DML> pour l'objet de connexion.
Explication:	Le groupe DML créé est invalide.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.
TPTWR_31229	Le plug-in n'a pas pu insérer la ligne dans la base de données Teradata.
Explication:	L'envoi de requête de données de ligne pour insérer, mettre à jour ou supprimer des données dans la base de données Teradata a échoué.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez l'erreur et les tables de journal si elles existent dans la base de données et redémarrez la session.

TPTWR_31230 Le plug-in n'a pas pu insérer le tampon dans la base de données Teradata.

Explication: L'envoi de données de tampon pour l'opération d'insertion de la base de données Teradata a échoué.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez l'erreur et les tables de journal si elles existent dans la base de données et redémarrez la session.

TPTWR_31231 Le plug-in n'a pas pu récupérer la mise en page du tampon pour la méthode PutBuffer.

Explication: Impossible d'obtenir des informations sur la taille du tampon, l'en-tête de ligne, la longueur de ligne et la bande de ligne dans l'opérateur système LOAD.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez l'erreur et les tables de journal si elles existent dans la base de données et redémarrez la session.

TPTWR_31232 Le plug-in n'a pas pu récupérer les lignes affectées.

Explication: Impossible d'obtenir le nombre de lignes affectées et le nombre de lignes rejetées à partir de la base de données Teradata.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez l'erreur et les tables de journal si elles existent dans la base de données et redémarrez la session.

TPTWR_31233 Tronquer la table : Le plug-in n'a pas pu créer l'objet de connexion à la base de données Teradata.

Explication: Quand il n'y a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'objet de connexion à la base de données Teradata.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31234 Tronquer la table : Le plug-in n'a pas pu créer de schéma pour la table <table_name>.

Explication: Il n'y a pas assez de mémoire à allouer.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31235 Tronquer la table : Le plug-in n'a pas pu créer le groupe DML <nom_groupe_DML>.

Explication: Il n'y a pas assez de mémoire à allouer.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31236 Tronquer la table : Le plug-in n'a pas pu initier la connexion à la base de données Teradata.

Explication: Impossible de créer une connexion à la base de données Teradata dans la table Mise à jour du support pour troncation.

Réponse de l'utilisateur : Supprimez l'erreur et les tables de journal si elles existent dans la base de données et redémarrez la session.

TPTWR_31237 Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Mettre à jour Recovery_Table.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31238	Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Insert Recovery_Table.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31239	Le plug-in n'a pas pu définir l'instruction DML Supprimer Recovery_Table.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31240	Impossible de prendre en charge plusieurs groupes.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31301	Le plug-in n'a pas pu initialiser le Dispositif d'écriture Teradata PT.
Explication:	Échec de l'initialisation du plug-in Dispositif d'écriture.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31302	Le plug-in n'a pas pu créer les pilotes cible.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer aux pilotes cible.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31303	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'instance cible.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31304	Index cible non valide <index_cible>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31401	Le plug-in n'a pas pu initialiser le pilote d'écriture de cible Teradata PT.
Explication:	L'initialisation du pilote d'écriture de cible a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31402	Le plug-in n'a pas pu créer les pilotes de groupe.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer aux pilotes de groupe.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31403 Le plug-in n'a pas pu récupérer la liste de groupes.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31404 Index de groupe non valide <index de groupe>.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31501 Le plug-in n'a pas pu initialiser le pilote de groupe de dispositif d'écriture Teradata PT.

Explication: L'initialisation du pilote de groupe de dispositif d'écriture a échoué.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31502 Le plug-in n'a pas pu créer les pilotes de partition.

Explication: Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer aux pilotes de partition.

Réponse de l'utilisateur : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.

TPTWR_31503 Index de partition invalide <index_partition>.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31601 Le plug-in n'a pas pu initialiser le pilote de partition du dispositif d'écriture de Teradata PT.

Explication: Échec de l'initialisation du pilote de partition du dispositif d'écriture.

Réponse de l'utilisateur : Validez le mappage et réexécutez la session.

TPTWR_31602 Le plug-in n'a pas pu récupérer les informations de statistiques de ligne.

Explication: Échec de l'appel API Teradata PT.

Réponse de l'utilisateur : Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.

TPTWR_31603 Le plug-in n'a pas pu récupérer les attributs au niveau connexion et session du transporteur parallèle Teradata.

Explication: L'objet de connexion a des paramètres non valides.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez que tous les attributs dans l'objet de connexion sont corrects.

TPTWR_31604	Le plug-in n'a pas pu récupérer les informations de table.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31605	Le plug-in n'a pas pu construire les instructions DML sur la table <nom de la table> pour l'opérateur système <nom opérateur système>.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction DML.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31606	Le plug-in n'a pas pu créer l'instruction DML Tronquer la table.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction DML Tronquer la table. Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas lire les informations de table cible depuis le vecteur.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31607	Le plug-in n'a pas pu créer l'instruction DML INSERT.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction INSERT. Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas lire les informations de table cible depuis le vecteur.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31608	Le plug-in n'a pas pu créer l'instruction DML UPDATE.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction DML Mise à jour. Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas lire les informations de table cible depuis le vecteur.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31609	Le plug-in n'a pas pu créer l'instruction DML DELETE.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à l'instruction DML Supprimer. Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas lire les informations de table cible depuis le vecteur.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31610	La clé primaire n'est définie pour aucun champ de la table <nom_table>. Impossible de créer l'instruction DML DELETE.
Explication:	Le type de ligne est supprimé et aucune clé primaire n'est définie dans la table cible.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une clé primaire dans la table cible et redémarrez la session.

TPTWR_31611	La clé primaire est définie pour tous les champs de la table <nom_table>. Impossible de créer l'instruction UPDATE DML.
Explication:	La totalité du champ dans la table cible est clé primaire et aucune autre colonne n'existe pour la mise à jour.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que vous avez au moins une colonne pour la mise à jour.
TPTWR_31612	La clé primaire n'est définie pour aucun champ de la table <nom_table>. Impossible de créer l'instruction UPDATE DML.
Explication:	Le type de ligne est Mise à jour et aucune clé primaire n'est définie dans la table cible.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une clé primaire dans la table cible et redémarrez la session.
TPTWR_31613	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'attribut Troncation de table.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31614	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'attribut Mettre à jour ou insérer.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31615	Le plug-in n'a pas pu récupérer la référence de connexion associée à une partition spécifique...
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31616	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'objet de connexion associé à une référence de connexion...
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31617	Le plug-in n'a pas pu récupérer la base de données de travail.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31618	Le plug-in n'a pas pu récupérer TDPID.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31619	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'opérateur système.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31620	Le plug-in n'a pas pu récupérer le nom de la table de journal.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31621	Le plug-in n'a pas pu récupérer le nom de la base de données de journal.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31622	Le plug-in n'a pas pu récupérer le nom de la base de données d'erreurs.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31623	Le plug-in n'a pas pu récupérer le nom de la table d'erreur 1.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31624	Le plug-in n'a pas pu récupérer le nom de la table d'erreur 2.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31625	Le plug-in n'a pas pu récupérer Sessions max.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31626	Le plug-in n'a pas pu récupérer la Ténacité.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31627	Le plug-in n'a pas pu retrouver Veille.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

TPTWR_31628	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'adresse de base pour chaque champ.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31629	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'objet de connexion à la base de données Teradata.
Explication:	Erreur interne Teradata.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.
TPTWR_31630	Le plug-in a échoué lors de la manipulation des données.
Explication:	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica.
TPTWR_31631	Le plug-in n'a pas pu allouer de mémoire.
Explication:	Le système n'a pas suffisamment de mémoire à allouer à un objet.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il y a suffisamment de mémoire sur la machine où le service d'intégration PowerCenter est exécuté.
TPTWR_31632	Le plug-in n'a pas pu récupérer l'indicateur de données.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31633	L'opération Mise à jour n'est pas autorisée pour l'opérateur système LOAD.
Explication:	Car l'opérateur système est LOAD et le type de ligne est Mise à jour.
Réponse de l'utilisateur :	L'opération Mise à jour n'est pas autorisée dans l'opérateur système LOAD.
TPTWR_31634	L'opération Supprimer n'est pas autorisée pour l'opérateur système LOAD.
Explication:	Car l'opérateur système est LOAD et le type de ligne est Mise à jour.
Réponse de l'utilisateur :	L'opération Supprimer n'est pas autorisée pour l'opérateur système LOAD.
TPTWR_31635	Le plug-in n'a pas pu tronquer la table.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter ne peut pas supprimer toutes les lignes de la table cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le journal de session et les tables de journal Teradata PT pour les messages sur ce point. Supprimez les tables d'erreur et de journal et redémarrez la session.
TPTWR_31636	Le nombre de sessions max doit être supérieur à 0.
Explication:	L'attribut Sessions max d'un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.

Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut Sessions max puis redémarrez la session.
TPTWR_31637	La valeur de Veille doit être supérieure à 0.
Explication:	L'attribut Veille pour un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut Veille puis redémarrez la session.
TPTWR_31638	L'attribut Ténacité doit être supérieur ou égal à 0.
Explication:	L'attribut Ténacité d'un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut Ténacité puis redémarrez la session.
TPTWR_31639	La taille du bloc doit être supérieure à 0.
Explication:	L'attribut taille du bloc pour un objet de connexion Teradata PT est défini sur une valeur illégale.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour l'attribut taille du bloc puis redémarrez la session.
TPTWR_31640	Échec de l'enregistrement de TPTRecStorageFactory, la récupération ne sera pas prise en charge.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31641	Impossible d'initier TPTRecStorageFactory, la récupération ne sera pas prise en charge.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_31642	Impossible d'initialiser TPTConnectionManager.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'initialiser la connexion à Teradata PT. Par exemple, le nom d'utilisateur ou le mot de passe Teradata pourraient être incorrects.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le journal de session et les tables de journal Teradata PT pour les messages sur ce point.
TPTWR_34701	Impossible d'initialiser TPTWriterConnection.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'initialiser la connexion avec le dispositif d'écriture Teradata PT. Par exemple, un problème réseau peut s'être produit pendant l'initialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le journal de session et les tables de journal Teradata PT pour les messages sur ce point.

TPTWR_34702	Échec lors de la désinitialisation de TPTConnectionManager.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé de désinitialiser la connexion avec le dispositif d'écriture Teradata PT. Par exemple, un problème réseau peut s'être produit lors de la désinitialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le journal de session et les tables de journal Teradata PT pour les messages sur ce point.
TPTWR_34703	Échec de validation pour la cible <nom> et la partition <numéro>.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque Teradata PT a tenté de générer une validation sur la base de données Teradata. Par exemple, une connexion peut avoir été retirée en raison d'un problème réseau ou d'une erreur fatale de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34704	Le retour arrière n'est pas pris en charge pour le dispositif d'écriture du transporteur parallèle Teradata.
Explication:	Le cadre de Teradata requiert un retour arrière après un échec de transaction, mais Teradata PT ne prend pas en charge le retour arrière des transactions qui ont échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables de journal Teradata PT pour trouver les transactions qui ont échoué. Vérifiez les tables cible pour trouver les différences de données.
TPTWR_34723	L'initialisation de la connexion TPT pour la lecture des informations de récupération a échoué.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque Le service d'intégration PowerCenter a essayé d'initialiser la connexion à Teradata PT pour la lecture des informations de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34725	L'interruption de la connexion TPT pour la lecture des informations de récupération a échoué.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'interrompre la connexion à Teradata PT pour la lecture des informations de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34727	L'initialisation de la connexion TPT pour la suppression des informations de récupération a échoué.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'initialiser la connexion à Teradata PT pour supprimer les informations de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34729	L'interruption de la connexion TPT pour la suppression des informations de récupération a échoué.
Explication:	Une erreur s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'interrompre la connexion à Teradata PT pour supprimer les informations de récupération.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34730	La sélection de l'instruction DML a échoué dans la connexion pour la suppression des informations de récupération.
Explication:	Une erreur de connexion s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé de supprimer les informations de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34731	Échec de l'acquisition dans la connexion pour la suppression des informations de récupération.
Explication:	Une erreur de connexion s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé de supprimer les informations de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_34732	L'appel PutRow a échoué dans la connexion pour la suppression des informations de récupération.
Explication:	Une erreur de connexion s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé de supprimer les informations de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session et les tables du journal Teradata PT pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_35001	La connexion ODBC n'a pas pu créer INFARecoveryTable.
Explication:	La connexion ODBC cible n'a pas pu créer la table de récupération dans la base de données Teradata cible en raison d'une erreur de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal de session pour les erreurs connexes de connexion.
TPTWR_35002	Échec de la connexion ODBC lors de la troncation de la table cible <nom> en mode chargement.
Explication:	La connexion cible ODBC n'a pas pu tronquer la table cible en raison d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TPTWR_35003	La connexion ODBC n'a pas pu supprimer la table d'erreur.
Explication:	La connexion ODBC cible n'a pas pu supprimer la table d'erreur en raison d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TPTWR_35004	La connexion ODBC n'a pas pu retirer la table de journal.
Explication:	La connexion ODBC cible n'a pas pu retirer la table de journal à cause d'une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.

TPTWR_35061	L'erreur système suivante s'est produite lorsque le service d'intégration PowerCenter a essayé d'obtenir les valeurs de certains attributs de session : <message d'erreur>.
Explication:	Le service d'intégration PowerCenter n'a pas pu obtenir les valeurs de certaines propriétés au niveau de la session. Une erreur système a pu se produire, ou le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez l'erreur système d'exploitation. Contactez le support client international Informatica.
TPTWR_36001	La clé de licence de connectivité pour la base de données Teradata n'est pas valide.
Explication:	La clé de licence dans l'outil Administrator est invalide ou ne contient pas l'option de connectivité Teradata PT.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'assistance internationale à la clientèle d'Informatica pour obtenir une clé de licence valide.
TPTWR_36002	La session utilise un objet de connexion obsolète. Remplacez-le par un objet de connexion valide.
Explication:	La session utilise un objet de connexion de type « connexion de transporteur parallèle Teradata », qui est obsolète.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez l'objet de connexion obsolète par un objet de connexion de type « connexion Teradata PT ».

Messages TT

TT_11009	Erreur débordement. La transformation Générateur de séquence a atteint la fin de la valeur de fin configurée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la valeur de fin ou permutuez la séquence.
TT_11013	Une erreur est survenue durant l'analyse du groupe par ports.
Explication:	Dans une transformation Agrégation ou Rang, une expression d'agrégation est spécifiée en tant que groupe par port. Les groupes par ports ne peuvent pas être des expressions d'agrégation.
Réponse de l'utilisateur :	Retirez l'expression d'agrégation du groupe par port.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TT_11014	Une transformation Agrégation contient une expression ou port qui n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Validez l'expression, puis validez le mappage.
Explication:	Si le mappage est valide, il s'agit d'une erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TT_11019	Erreur dans le port <nom de port>. La valeur par défaut du port est définie sur : ERROR <message d'erreur>.
Explication:	Le port nommé est configuré pour générer le message nommé en cas d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez consulter la ligne supprimée dans le journal de session.
TT_11020	Erreur dans le port <nom de port>. La valeur par défaut du port est définie sur : ABORT <message d'erreur>.
Explication:	Le port est configuré pour abandonner la session en cas d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne souhaitez pas abandonner la session lorsque le port contient une erreur, changez la valeur par défaut.
TT_11021	Une erreur s'est produite durant le déplacement de données de la transformation <nom de transformation> vers la transformation <nom de transformation>. La ligne a été abandonnée.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes sur l'erreur de ligne dans le journal de session. Si vous avez activé la journalisation des erreurs de ligne, consultez les messages connexes du journal d'erreurs.
TT_11023	Une erreur s'est produite durant la conversion des données dans le port <nom de port>. La ligne a été abandonnée.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes sur l'erreur de ligne dans le journal de session. Si vous avez activé la journalisation des erreurs de ligne, consultez les messages connexes du journal d'erreurs.
TT_11041	Échec d'initialisation de la transformation <nom de transformation>.
Explication:	Une erreur s'est produite lors de la préparation des paramètres pour les ports d'entrée et de sortie de la transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les paramètres d'entrée et de sortie de la transformation.
TT_11070	Le remplacement de recherche <requête de recherche> contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas valides dans la page de code de la connexion à la base de données. Le caractère non valide démarre à la position <position de caractère> de la requête.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la requête de remplacement de recherche pour qu'elle contienne des caractères inclus dans la page de code de connexion à la base de données de recherche.
TT_11077	La requête de recherche <requête de recherche> contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas valides dans la page de code de la connexion à la base de données. Le caractère non valide démarre à la position <position de caractère> de la requête.
Explication:	La requête de recherche contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas codés dans la page de code de la base de données de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la requête de recherche pour qu'Integration Service puisse la convertir depuis la page de code d'Integration Service vers la page de code de la base de données de recherche sans perdre de données.

Explication:	La base de données de recherche utilise une page de code qui n'est pas prise en charge par Informatica.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code pour la base de données de recherche qui soit prise en charge par Informatica et contienne un codage pour l'ensemble de caractères des données de recherche.
TT_11078	Le nom de procédure stockée <nom de procédure stockée> contient un ou plusieurs caractères non valides dans la page de code de la connexion à la base de données. Le caractère non valide démarre à la position <position de caractère> du nom.
Explication:	Le nom de procédure stockée contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas codés dans la page de code de la base de données de procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Identifiez le caractère non valide référencé dans le journal de session. Modifiez le nom de procédure stockée pour qu'Integration Service puisse le convertir depuis la page de code d'Integration Service vers la page de code de la base de données de procédure stockée sans perdre de données.
Explication:	La base de données de procédure stockée utilise une page de code qui n'est pas prise en charge par Informatica.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code pour la base de données de procédure stockée qui soit prise en charge par Informatica et contienne un codage pour l'ensemble de caractères des données de procédure stockée.
TT_11079	Le nom de champ <nom de champ> de la procédure stockée <nom de procédure stockée> contient un ou plusieurs caractères non valides dans la page de code de la connexion à la base de données. Le caractère non valide démarre à la position <position de caractère> du nom.
Explication:	Le nom de champ d'une procédure stockée contient un ou plusieurs caractères qui ne sont pas codés dans la page de code de la base de données de procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Identifiez le caractère non valide référencé dans le journal de session. Modifiez le nom de champ de procédure stockée pour qu'Integration Service puisse le convertir depuis la page de code d'Integration Service vers la page de code de la base de données de procédure stockée sans perdre de données.
Explication:	La base de données de procédure stockée utilise une page de code qui n'est pas prise en charge par Informatica.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez une page de code pour la base de données de procédure stockée qui soit prise en charge par Informatica et contienne un codage pour l'ensemble de caractères des données de procédure stockée.
TT_11090	L'expression de contrôle de la transformation Contrôle de transaction <nom de transformation> est évaluée à NULL.
Explication:	L'expression de contrôle de transaction d'une transformation Contrôle de transaction est évaluée à une valeur null. Lorsque l'expression de contrôle de transaction est évaluée à n'importe quelle valeur autre que continue, commit ou rollback, Integration Service fait échouer la session.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'expression de contrôle de transaction de sorte que sa valeur évaluée ne soit plus NULL.

TT_11091	L'expression de contrôle de la transformation Contrôle de transaction <nom de transformation> est évaluée à <valeur évaluée>.
Explication:	L'expression de contrôle de transaction d'une transformation Contrôle de transaction est évaluée à une valeur non valide. Lorsque l'expression de contrôle de transaction est évaluée à n'importe quelle valeur autre que continue, commit ou rollback, Integration Service fait échouer la session.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'expression de contrôle de transaction de sorte que sa valeur évaluée ne soit plus non valide.
TT_11100	L'entrée de la transformation Jointure <nom de transformation> n'est pas triée. La valeur de clé de la ligne est <valeur de clé>.
Explication:	La transformation Jointure nommée est configurée pour utiliser une entrée triée, mais elle a reçu des données non triées.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Configurez la transformation Jointure pour qu'elle utilise une entrée non triée.</p> <p>Vérifiez que les propriétés de session et de mappage conservent l'ordre de tri entre les données triées et la transformation Jointure.</p> <p>Dans le mappage, vérifiez que les colonnes dans la condition de jointure correspondent à celles des données triées et que le mappage ne contient pas de transformations actives entre les données triées et la transformation Jointure.</p> <p>Dans la session, vérifiez que les propriétés de partitionnement conservent l'ordre de tri entre les données triées et la transformation Jointure.</p>
TT_11118	Le répertoire de cache configuré pour la transformation <nom de transformation> est vide ou non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un répertoire de cache dans la session ou la transformation.
TT_11124	Avertissement. Le nombre de lignes produites par un groupe du qualificateur source <nom de transformation> dépasse la limite de <nombre de lignes> lignes spécifiée par la licence IDN. Aucune autre ligne ne sera traitée pour ce groupe du qualificateur source.
Explication:	La licence IDN restreint le nombre de lignes que vous pouvez traiter dans un groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez le nombre de lignes dans le groupe ou procurez-vous une autre licence auprès d'Informatica.
TT_11134	Le fichier cache de recherche avec le préfixe nommé <nom de préfixe> utilisé par la transformation recherche <nom de transformation recherche> ne peut pas être réutilisé.
Explication:	<p>Vous avez tenté d'utiliser un cache de recherche persistant qui était incompatible avec la transformation recherche, et Integration Service ne supprime pas les fichiers cache de recherche lorsque vous utilisez un préfixe nommé. Les fichiers cache de recherche peuvent être inutilisables pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous modifiez un attribut, tel que la connexion à la base de données, le cache persistant peut devenir incompatible avec la transformation Recherche. • Si plusieurs sessions utilisent le même nom de cache de recherche, le cache de recherche peut être incompatible avec une transformation Recherche dans l'une des sessions. Par

exemple, si vous modifiez les attributs d'une session, mais que vous ne les modifiez pas dans la deuxième, le cache de recherche devient inutilisable pour la deuxième session.

- Vous avez mis à niveau Integration Service. Le format des informations de la transformation Recherche dans la version d'Integration Service mise à niveau est incompatible avec le format des informations du fichier cache qui a été créé avec une version antérieure d'Integration Service.

Réponse de l'utilisateur : Mettez à jour les attributs de la transformation Recherche ou supprimez les fichiers cache de recherche existants. Vous devez supprimer les fichiers .idx et .dat. Cela permet à Integration Service de créer un cache de recherche.

TT_11141 La transformation <nom de transformation> a renvoyé un statut d'erreur de ligne après réception d'une ligne d'entrée dans le groupe <groupe>.

Explication: La procédure de transformation personnalisée a renvoyé une erreur lorsqu'elle a reçu une ligne dans le groupe d'entrée spécifié. La procédure de transformation personnalisée a renvoyé INFA_ROWERROR dans la fonction de notification de la ligne d'entrée.

Réponse de l'utilisateur : Ceci est un message d'information. S'il s'agit d'une erreur récurrente, vous pouvez vérifier que les données transmises dans la transformation personnalisée répondent aux critères définis par la procédure de transformation personnalisée.

TT_11144 Le cache pour la transformation Recherche <nom de transformation> indique que le type de source est <type de source> mais le type de source pour cette transformation est <type de source>.

Explication: Le type de source pour la transformation Recherche a été modifié après qu'Integration Service a enregistré le cache.

Réponse de l'utilisateur : Remettez en cache la source de recherche, ou changez le type de source par son type précédent.

TT_11145 Le cache pour la transformation Recherche <nom de transformation> indique que le fichier source est <nom de fichier> mais le fichier source spécifié est <nom de fichier>.

Explication: Le nom de fichier source a été modifié après qu'Integration Service a enregistré le cache de recherche.

Réponse de l'utilisateur : Remettez en cache la source de recherche, ou redonnez au fichier de recherche son nom précédent.

TT_11146 Le cache pour la transformation Recherche <nom de transformation> indique que le type de fichier source <type de fichier source> ne correspond pas à celui spécifié pour la transformation.

Explication: Le type de fichier source dans les propriétés de session a été modifié après l'exécution de la session. Par exemple, vous avez peut-être changé le type de fichier source de direct à indirect ou inversement.

Réponse de l'utilisateur : Remettez en cache la source de recherche, ou changez le type de fichier source de recherche dans les propriétés de session.

TT_11147	Les transformations Recherche <nom de transformation> et <nom de transformation> ont le même préfixe de nom de fichier cache <nom de préfixe> mais des fichiers source différents <nom de fichier> et <nom de fichier>.
Explication:	Le préfixe de nom de fichier cache correspond pour chaque transformation Recherche, mais les sources de recherche ont des noms de fichier différents.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez le mappage pour que le cache ne soit plus partagé ou configurez la session pour qu'elle utilise le même fichier source de recherche.
TT_11148	Les transformations Recherche <nom de transformation> et <nom de transformation> ont le même préfixe de nom de fichier cache <préfixe de nom de fichier> mais des types de fichier source différents.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la session avec le même type de fichier source de recherche pour chaque transformation Recherche partageant le cache.
TT_11149	La transformation Recherche <nom de transformation Recherche> a un nom de fichier interdit <nom de fichier>.
Explication:	Vous avez exécuté une session avec une recherche de fichier plat, et Integration Service n'a pas pu trouver le fichier de recherche. Le nom de fichier ou le répertoire était manquant ou non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, vérifiez le nom de fichier et le répertoire de la source du fichier de recherche.
TT_11152	Une erreur s'est produite lors du traitement de la transformation Normalisateur <nom de transformation>.
Explication:	Le mappage connecte une transformation active et une transformation passive à la même transformation en aval ou au même groupe d'entrée de transformation.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez la concaténation.
TT_11158	Une erreur s'est produite durant la lecture de la source de recherche pour la transformation Recherche <nom de transformation>.
Explication:	Integration Service a rencontré des erreurs lors de la lecture de la source de recherche.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
TT_11161	Une erreur s'est produite durant la lecture de la source de recherche pour la transformation <nom de transformation>. Extraction de <nombre de lignes lues> lignes et <nombre de lignes d'erreur> lignes d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Activez la journalisation des erreurs de ligne dans la session, et consultez les autres messages d'erreur consignés pour de plus amples détails. Vérifiez également que la page de code pour la source de recherche est compatible dans les deux sens avec Integration Service et la page de code cible.
TT_11166	Vous ne pouvez pas connecter la transformation <nom de transformation> en aval depuis une transformation générateur de séquence.
Explication:	Vous avez connecté une transformation Générateur de séquence en amont à partir d'une transformation personnalisée ou d'une transformation développée à l'aide de la transformation personnalisée.

Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour le mappage.
TT_11168	La page de code spécifiée pour la transformation <nom de transformation> n'est pas valide pour le fichier <nom de fichier>.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une page de code valide. La page de code doit spécifier le bon paramètre régional pour le fichier source de recherche.
TT_11169	La page de code <ID de page de code> de la transformation <nom de transformation> est introuvable.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une page de code valide. La page de code doit spécifier le bon paramètre régional pour le fichier source de recherche.
TT_11170	Une erreur s'est produite durant le traitement de la transformation <nom de transformation> et la création du paramètre régional depuis la page de code <nom de page de code> pour le fichier <nom de fichier>.
Explication:	La page de code que vous avez indiquée n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une page de code valide. La page de code doit spécifier le bon paramètre régional pour le fichier source de recherche.
TT_11171	Le port CURRVAL de la transformation générateur de séquence <nom de transformation> est connecté. Quand vous connectez le port CURRVAL, Integration Service traite une ligne dans chaque bloc.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez optimiser les performances en connectant uniquement le port NEXTVAL dans un mappage.
TT_11172	La transformation Recherche dynamique <nom de transformation> requiert qu'une chaîne ou un port recherche binaire et son port associé aient la même longueur. Comme le port de recherche <nom de port> a une longueur de <longueur> et le port associé <nom de port> une longueur de <longueur>, Integration Service a utilisé la longueur la plus importante pour les deux ports.
Explication:	La transformation Recherche dynamique utilise une chaîne ou un port recherche binaire d'une certaine précision avec un port associé d'une précision différente. Integration Service utilise la précision la plus importante pour les deux ports.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la transformation Recherche et utilisez la même précision pour les deux ports.
TT_11180	Le cache de recherche <nom de fichier> a été créé avec une stratégie de correspondance différente des stratégies de correspondances multiples utilisées pour la transformation recherche dynamique <nom de transformation>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les deux transformations recherche utilisent la même stratégie de correspondances multiples.

TT_11195	Avertissement. Entrée non triée trouvée durant la construction du cache pour la transformation Recherche <nom de transformation>. Le nombre actuel d'entrées dans le cache d'index est <nombre d'entrées>. Le cache sera construit par insertion. Cela lui fera prendre plus de temps et le cache d'index peut nécessiter plus d'espace.
Explication:	Le SQL dans la transformation Recherche ne trie pas les données dans l'ordre de tri attendu par Integration Service. Le SQL trie les données dans un ordre incorrect en raison d'une clause ORDERBY dans le SQL, ou parce que le remplacement SQL défini par l'utilisateur récupère les données de port dans un ordre différent.
Réponse de l'utilisateur :	Pour améliorer les performances, examinez le SQL et corrigez-le pour qu'il récupère les données dans l'ordre de tri attendu par Integration Service.
Explication:	Les paramètres d'ordre de tri pour le serveur de base de données et Integration Service ne correspondent pas.
Réponse de l'utilisateur :	Pour améliorer les performances, configurez un ordre de tri cohérent pour le serveur de base de données et Integration Service.
TT_11204	Une erreur s'est produite durant l'expansion du paramètre ou de la variable dans la transformation recherche <nom de transformation> pour le préfixe du nom de fichier cache <préfixe>.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le paramètre ou la variable est défini correctement dans le fichier de paramètre et que sa valeur dans le fichier de paramètre correspond au type de données du paramètre ou de la variable. Par exemple, vous ne pouvez pas définir une variable de mappage de nombre entier pour une chaîne de texte dans le fichier de paramètre.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
TT_11209	La procédure de mise à niveau n'a pas pu se terminer. La transformation générateur de séquence a un type de données non valide.
Explication:	Le mappage contient une transformation générateur de séquence dans laquelle le type de données pour le port de sortie NEXTVAL ou CURRVAL n'est pas Bigint.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez le mappage ou recréez la transformation générateur de séquence.
TT_11210	Une erreur s'est produite durant l'expansion d'un paramètre ou d'une variable dans la transformation Recherche <nom de transformation> pour le nom de table de recherche <nom de table de recherche>.
Explication:	La session contient une variable ou un paramètre de mapplet pour définir un nom de table de recherche. Integration Service n'a pas réussi à développer le paramètre ou la variable.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de paramètres contient un paramètre et une valeur pour le nom de table de recherche. Si vous utilisez une variable de mappage, vérifiez qu'elle comporte une valeur.

CHAPITRE 20

Codes de message U

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages UDT, 490](#)
- [Messages UM, 494](#)

Messages UDT

UDT_50000

Service de transformation de données <nom de service> introuvable.

Explication:

La transformation de données non structurées est configurée pour exécuter un service de transformation de données qui ne figure pas dans le référentiel de la transformation de données.

Réponse de l'utilisateur :

Publiez le service depuis le Data Transformation Studio.

UDT_50001

Le nom du fichier de sortie est vide.

Explication:

Le type de sortie de transformation de données non structurées est fichier, mais la transformation de données non structurées n'a pas reçu de nom de fichier dans les données source. La transformation de données non structurées reçoit le nom de fichier de sortie dans le port OutputFileName. Integration Service ne peut pas créer un fichier sans nom de fichier.

Réponse de l'utilisateur :

Vérifiez que les données source contiennent un nom de fichier de sortie valide.

UDT_50002

La précision de sortie <précision> est inférieure à la longueur de sortie <longueur>.

Explication:

La sortie du service de transformation de données est plus importante que la précision du port de sortie.

Réponse de l'utilisateur :

Augmentez la taille du port de sortie.

UDT_50003

Seuil d'erreurs atteint.

Explication:

Le nombre d'erreurs de ligne a atteint la limite autorisée configurée dans la propriété de session Arrêt sur erreur. Integration Service compte les erreurs non irrécupérables de lecture, d'écriture et de threads de transformation.

Réponse de l'utilisateur :

Consultez les erreurs dans le journal de session. Corrigez les données source ou modifiez la limite du seuil d'erreurs.

UDT_50004	L'initialisation du moteur de transformation de données a échoué : <code erreur.statut> <description.statut>.
Explication:	Le moteur de transformation de données est le module d'exécution de la transformation de données qui exécute les services de transformation de données. Integration Service n'a pas réussi à exécuter le service de transformation de données.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le moteur de transformation de données est installé sur la même machine qu'Integration Service.
UDT_50007	Type de sortie non valide : <type de sortie>.
Explication:	L'attribut OutputType de la transformation de données non structurées n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Ouvrez l'onglet des paramètres UDT de transformation de données non structurées. Choisissez fichier, tampon ou OutputType de fractionnement.
UDT_50008	Échec de purge de la sortie.
Explication:	Une erreur s'est produite lors de la purge de XML à partir du tampon de sortie en aval dans le pipeline.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les ressources système et consultez les autres erreurs du journal de session.
UDT_50010	La transformation de données non structurées ne peut avoir qu'un port de sortie par défaut.
Explication:	La transformation de données non structurées doit avoir un seul port OutputBuffer.
Réponse de l'utilisateur :	Le concepteur ne vous autorise pas à supprimer des ports OutputBuffer. Recréez la transformation ou exportez-la, modifiez le fichier .XML puis réimportez la définition dans le référentiel.
UDT_50011	La transformation de données non structurées ne peut avoir qu'un port d'entrée par défaut.
Explication:	La transformation de données non structurées doit avoir un seul port InputBuffer.
Réponse de l'utilisateur :	Le concepteur ne vous autorise pas à supprimer un port InputBuffer. Recréez la transformation ou exportez-la, modifiez le fichier .XML puis réimportez la définition dans le référentiel.
UDT_50014	Il doit y avoir deux ports d'entrée par défaut dans la transformation de données non structurées.
Explication:	La transformation de données non structurées est configurée pour la sortie fichier. Lorsque le type de sortie est fichier, la transformation de données non structurées reçoit le fichier source dans InputBufferPort et le nom du fichier de sortie dans le port OutputFileName. L'un des ports d'entrée par défaut est manquant ou l'un des ports est un doublon.
Réponse de l'utilisateur :	Le concepteur crée les ports d'entrée par défaut. Vous ne pouvez pas les supprimer ni les ajouter. Vous pouvez modifier le type de sortie pour mettre à jour les ports par défaut ou recréer la transformation.
UDT_50020	La licence pour l'option de données non structurées n'a pas été activée.
Explication:	L'option de données non structurées n'a pas de clé de licence valide pour être exécutée dans PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur :	Affichez les détails de la licence à l'aide de l'outil Administrator ou de la commande <i>infacmd ShowLicense</i> . Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle pour l'option de données non structurées.
UDT_50021	Échec de définition des données de sortie pour la ligne <numéro de ligne>.
Explication:	La transformation de données non structurées n'a pas réussi à écrire des données sur le port <code>OutputBuffer</code> .
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
UDT_50022	Impossible d'ouvrir le fichier <nom de fichier> spécifié.
Explication:	Le moteur de transformation de données ne peut pas ouvrir un fichier source car celui-ci est manquant ou l'emplacement du fichier n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	La transformation de données non structurées transmet un nom et un chemin de fichier depuis le port <code>InputBuffer</code> vers le moteur de transformation de données. Vérifiez si le nom de fichier et son emplacement sont valides dans les données source.
UDT_50023	Échec de CM API <code>If_exec_streamer()</code> avec le statut <code de statut>.
Explication:	La fonction API d'exécution du service gestionnaire de flux de la transformation de données a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le code de statut pour déterminer l'erreur.
UDT_50024	Échec de CM API <code>If_init_streamer_C()</code> avec le statut <code de statut>.
Explication:	La fonction API d'exécution du service gestionnaire de flux de la transformation de données a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le code de statut pour déterminer l'erreur.
UDT_50025	Échec de CM API <code>If_get_next_output_message()</code> avec le statut <code de statut>.
Explication:	La fonction API d'obtention du message suivant du gestionnaire de flux de la transformation de données a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le code de statut pour déterminer l'erreur.
UDT_50026	Port de transformation de données <nom du port> introuvable dans le groupe <groupe>.
Explication:	Le service de transformation de données renvoie les données vers les ports que vous définissez sous l'onglet Hiérarchie relationnelle de la transformation de données non structurées. Un port est manquant dans l'un des groupes de l'onglet.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous définissez des groupes de sortie hiérarchique dans la transformation de données non structurées, vous devez définir la même structure dans le projet de transformation de données. Pour modifier le projet de transformation de données, exportez le fichier de schéma hiérarchique du groupe depuis la transformation de données non structurées. Importez le schéma dans le projet de transformation de données, et recréez le projet.

UDT_50027	Groupe de transformation de données <groupe> introuvable dans la transformation de données non structurées.
Explication:	Le service de transformation de données renvoie les données vers les groupes de ports que vous définissez sous l'onglet Hiérarchie relationnelle de la transformation de données non structurées. Un groupe est manquant dans la transformation de données non structurées.
Réponse de l'utilisateur :	Lorsque vous définissez des groupes de sortie hiérarchique dans la transformation de données non structurées, vous devez définir la même structure dans le projet de transformation de données. Pour modifier le projet de transformation de données, exportez le fichier de schéma hiérarchique du groupe depuis la transformation de données non structurées. Importez le schéma dans le projet de transformation de données, et recréez le projet.
UDT_50028	Schéma XSD non valide pour le service <nom du service>.
Explication:	Le service de transformation de données a échoué car le schéma décrivant la hiérarchie du groupe de sortie n'est plus valide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le schéma que vous avez référencé lors de la création du service de transformation de données n'a pas changé dans le dossier de projets de transformation de données. Vous pouvez recréer le schéma sous l'onglet Hiérarchie du groupe de transformations de données non structurées. Exportez le schéma vers le Data Transformation Studio.
UDT_50029	Échec de chargement du service <nom du service>.
Explication:	Le moteur de transformation de données n'a pas pu exécuter un service depuis le référentiel de transformation de données.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le nom de service indiqué dans la transformation de données non structurées fait référence à nom de service valide dans le référentiel de transformation de données.
UDT_50030	Code d'erreur inconnu <numéro d'erreur> pour le service <nom du service>.
Explication:	Le service de transformation de données a renvoyé un code de statut non reconnu par la transformation de données non structurées. Le code de statut doit être compris entre 1 et 5.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez consulter le journal des événements de la transformation de données lorsqu'une erreur survient dans un service de transformation de données. Par défaut, le moteur conserve le journal à l'emplacement suivant : C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data\Informatica\DataTransformation\CMReports.
UDT_50031	Le port d'entrée <nom du port> n'est pas connecté à la source.
Explication:	Le port d'entrée de la transformation de données non structurées n'est pas connecté à une source du mappage. Le mappage n'est pas valide car la transformation ne reçoit pas les données source.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez le port d'entrée de la transformation de données non structurées à une source du mappage.
UDT_50033	Informations sur le service <nom du service> introuvables.
Explication:	Le service de transformation de données ne peut pas être exécuté car le référentiel de transformation de données ne comporte pas le nom du service, ou le moteur de transformation de données n'est pas exécuté sur la machine où le client PowerCenter est installé.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le service de transformation de données se trouve dans le dossier ServiceDB de l'installation de transformation de données et que le composant de serveur de transformation de données est installé sur la machine du client PowerCenter.
UDT_50034	« Nom de service » ne peut pas rester vide dans la transformation. Entrez un nom de service sous l'onglet des paramètres UDT.
Explication:	L'attribut Nom de service est vide dans la transformation de données non structurées. L'attribut Nom de service contient le nom du service de transformation de données à exécuter. Le nom de service ne peut pas être vide, sauf si vous activez les noms de service dynamiques.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un service de transformation de données valide sous l'onglet des paramètres UDT de la transformation de données non structurées. Le service doit être présent dans le référentiel de la transformation de données.

Messages UM

UM_10000	Le gestionnaire de service n'a pas pu charger les privilèges de domaine.
Explication:	Les services Informatica ne sont pas correctement installés.
Réponse de l'utilisateur :	Réinstallez les services Informatica.
UM_10001	Les métadonnées de gestion des utilisateurs sont incohérentes.
Explication:	La base de données de configuration du domaine contient des métadonnées incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez <i>infasetup</i> pour restaurer les métadonnées de configuration pour le domaine à partir d'un fichier de sauvegarde XML.
UM_10002	Le service de gestion des utilisateurs n'est pas activé.
Explication:	Le gestionnaire de service sur le nœud de passerelle maître n'est pas exécuté.
Réponse de l'utilisateur :	Redémarrez le gestionnaire de service.
UM_10004	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à trouver l'utilisateur <nom d'utilisateur> appartenant au domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité>.
Explication:	L'utilisateur n'existe pas dans le domaine de sécurité.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom d'utilisateur valide pour le domaine de sécurité.
UM_10013	Le groupe <groupe> appartenant à <nom du domaine de sécurité> contient un utilisateur <nom d'utilisateur> appartenant à <nom du domaine de sécurité> qui n'est pas défini dans le domaine.
Explication:	L'utilisateur en cours d'ajout ou de suppression d'un groupe n'existe pas dans le domaine PowerCenter.

Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom d'utilisateur valide à ajouter ou à supprimer du groupe. Sinon, créez l'utilisateur avant de l'ajouter à un groupe.
UM_10017	Le mot de passe associé au nœud <nom du nœud> n'est pas valide.
Explication:	Le mot de passe fourni avec le nœud ne correspond pas à celui de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez un mot de passe correct pour le nœud.
UM_10018	Le nœud <nom du nœud> n'est pas défini dans le domaine.
Explication:	Le nœud n'est pas défini dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la configuration de nœud ou ajoutez un nœud au domaine.
UM_10019	Le nœud <nom du nœud> n'est pas associé dans le domaine.
Explication:	Le nœud n'est pas associé.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud.
UM_10020	L'utilisateur <nom d'utilisateur> appartenant à <nom du domaine de sécurité> n'a pas été associé au nœud <nom du nœud>.
Explication:	L'utilisateur indiqué dans la configuration de nœud ne correspond pas à la celui indiqué dans la configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez l'utilisateur dans le nœud de domaine ou redéfinissez le nœud avec le même utilisateur que celui du nœud de domaine.
UM_10021	Le nom d'hôte pour le nœud <nom du nœud> est incohérent entre la configuration de nœud et celle du domaine.
Explication:	La configuration de nœud est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud.
Explication:	Le nœud est défini deux fois.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un nœud avec un nom différent.
UM_10022	Le numéro de port pour le nœud <nom du nœud> est incohérent entre la configuration de nœud et celle du domaine.
Explication:	La configuration de nœud est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Redéfinissez le nœud.
Explication:	Le nœud est défini deux fois.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un nœud avec un nom différent.

UM_10023	Le paramètre de passerelle pour le nœud <nom du nœud> est incohérent entre la configuration de nœud et celle du domaine.
Explication:	Configurez un nœud de passerelle dans les propriétés du domaine et dans celles du nœud. Le nœud est configuré comme nœud de passerelle à un emplacement et comme nœud de travail à un autre emplacement.
Réponse de l'utilisateur :	Mettez à jour les propriétés du domaine ou du nœud afin qu'il soit configuré comme nœud de passerelle ou de travail aux deux emplacements.
UM_10024	Le gestionnaire de service ne peut pas crypter le justificatif d'identité car les caractères du nom d'utilisateur, du mot de passe ou du nom de domaine ne sont pas compatibles avec UTF-16LE.
Explication:	Le nom d'utilisateur, le mot de passe ou le nom de domaine contient des caractères non compatibles avec UTF-16LE.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine sont compatibles avec UTF-16LE.
UM_10025	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à trouver le groupe <groupe> appartenant au domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité>.
Explication:	Le groupe n'existe pas dans le domaine de sécurité.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de groupe valide pour le domaine de sécurité.
UM_10029	Le service <nom du service> n'est pas disponible.
Explication:	Le service d'application n'existe pas dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Créez le service d'application dans le domaine.
Explication:	Le service d'application est désactivé ou le contenu du service d'application, les utilisateurs ou les groupes n'ont pas été mis à niveau.
Réponse de l'utilisateur :	Activez le service d'application ou mettez à niveau le contenu du service d'application, les utilisateurs ou les groupes.
Explication:	Repository Service s'exécute en mode exclusif.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez Repository Service en mode normal.
UM_10032	Le gestionnaire de service n'a pas pu charger de privilèges à partir du service <nom du service>.
Explication:	Le service d'application n'existe pas dans le domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Créez le service d'application dans le domaine.
Explication:	Le service d'application est désactivé ou le contenu du service d'application, les utilisateurs ou les groupes n'ont pas été mis à niveau.
Réponse de l'utilisateur :	Activez le service d'application ou mettez à niveau le contenu du service d'application, les utilisateurs ou les groupes.
Explication:	Repository Service s'exécute en mode exclusif.

Réponse de l'utilisateur :	Exécutez Repository Service en mode normal.
UM_10034	Le gestionnaire de service n'a pas pu authentifier l'utilisateur <nom d'utilisateur> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service n'a pas pu authentifier l'utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
UM_10040	Le privilège <nom du privilège> n'existe pas pour le service <nom du service>.
Explication:	Le privilège n'existe pas pour le domaine ou le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un privilège valide pour le domaine ou le service d'application.
UM_10041	Le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> est en cours de synchronisation avec le serveur LDAP. Patientez jusqu'à la fin de la synchronisation avant d'y accéder.
Explication:	Le gestionnaire de service synchronise la liste des utilisateurs et des groupes du domaine de sécurité avec la liste des utilisateurs et des groupes du service d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pourrez accéder au domaine de sécurité une fois la synchronisation terminée.
UM_10042	Le privilège n'existe pas pour le chemin de privilège <chemin de privilège>.
Explication:	Le privilège n'existe pas dans le chemin de privilège.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de privilège et un chemin de privilège valides pour le domaine ou le service d'application.
UM_10043	Le type de service <type de service> n'existe pas.
Explication:	Le type de service n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un domaine ou un type de service d'application valide.
UM_10046	Le groupe importé <groupe> fait référence à un utilisateur <nom d'utilisateur> du domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> qui n'existe pas dans le domaine.
Explication:	Le fichier XML importé n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Importez les utilisateurs et les groupes depuis un nouveau fichier XML. Ne modifiez pas le fichier XML avant l'importation.
UM_10053	Impossible de créer le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité>. Le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> est réservé pour une utilisation interne.
Explication:	Vous ne pouvez pas créer de domaine de sécurité LDAP dénommé « natif ».
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un autre nom pour le domaine de sécurité LDAP.
UM_10059	L'authentification a échoué car le jeton d'authentification n'est pas valide.
Explication:	Le jeton d'authentification du compte utilisateur n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur :	Déconnectez-vous de l'application, puis reconnectez-vous.
UM_10060	Erreur lors de l'interrogation d'utilisateurs à partir du service LDAP avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas importer des utilisateurs à partir du service d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'annuaire LDAP.
UM_10061	Erreur lors de l'interrogation de groupes à partir du service LDAP avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas importer des groupes à partir du service d'annuaire LDAP.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'annuaire LDAP.
UM_10082	Le gestionnaire de service n'a pas pu ajouter des utilisateurs au service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.
UM_10083	Le gestionnaire de service n'a pas pu ajouter des groupes au service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.
UM_10084	Le gestionnaire de service n'a pas pu supprimer des utilisateurs du service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.
UM_10085	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à supprimer des groupes du service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.
UM_10087	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à synchroniser des utilisateurs et des groupes du service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.

UM_10088	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à ajouter d'utilisateurs au service <nom du service>. Les utilisateurs et les groupes du service ne sont pas synchronisés avec le domaine.
Explication:	Les utilisateurs et groupes du référentiel du service d'application ne sont pas synchronisés avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service synchronise régulièrement la liste des utilisateurs et des groupes du référentiel du service d'application avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine. Patientez jusqu'à ce que le gestionnaire de service termine la synchronisation, ou redémarrez le service d'application afin que le gestionnaire de service synchronise immédiatement.
UM_10089	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à ajouter de groupes au service <nom du service>. Les utilisateurs et les groupes du service ne sont pas synchronisés avec le domaine.
Explication:	Les utilisateurs et groupes du référentiel du service d'application ne sont pas synchronisés avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service synchronise régulièrement la liste des utilisateurs et des groupes du référentiel du service d'application avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine. Patientez jusqu'à ce que le gestionnaire de service termine la synchronisation, ou redémarrez le service d'application afin que le gestionnaire de service synchronise immédiatement.
UM_10090	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à supprimer d'utilisateurs du service <nom du service>. Les utilisateurs et les groupes du service ne sont pas synchronisés avec le domaine.
Explication:	Les utilisateurs et groupes du référentiel du service d'application ne sont pas synchronisés avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service synchronise régulièrement la liste des utilisateurs et des groupes du référentiel du service d'application avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine. Patientez jusqu'à ce que le gestionnaire de service termine la synchronisation, ou redémarrez le service d'application afin que le gestionnaire de service synchronise immédiatement.
UM_10091	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à supprimer des groupes du service <nom du service>. Les utilisateurs et les groupes du service ne sont pas synchronisés avec le domaine.
Explication:	Les utilisateurs et groupes du référentiel du service d'application ne sont pas synchronisés avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service synchronise régulièrement la liste des utilisateurs et des groupes du référentiel du service d'application avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine. Patientez jusqu'à ce que le gestionnaire de service termine la synchronisation, ou redémarrez le service d'application afin que le gestionnaire de service synchronise immédiatement.
UM_10092	Le gestionnaire de service n'a pas pu mettre à jour les privilèges de l'utilisateur <nom d'utilisateur> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> pour le service <nom du service>. Les utilisateurs et les groupes du service ne sont pas synchronisés avec le domaine.
Explication:	Les utilisateurs et groupes du référentiel du service d'application ne sont pas synchronisés avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine.

Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service synchronise régulièrement la liste des utilisateurs et des groupes du référentiel du service d'application avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine. Patientez jusqu'à ce que le gestionnaire de service termine la synchronisation, ou redémarrez le service d'application afin que le gestionnaire de service synchronise immédiatement.
UM_10093	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à mettre à jour les privilèges de l'utilisateur <nom d'utilisateur> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> pour le service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.
UM_10094	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à mettre à jour les privilèges du groupe <groupe> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> pour le service <nom du service>. Les utilisateurs et les groupes du service ne sont pas synchronisés avec le domaine.
Explication:	Les utilisateurs et groupes du référentiel du service d'application ne sont pas synchronisés avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine.
Réponse de l'utilisateur :	Le gestionnaire de service synchronise régulièrement la liste des utilisateurs et des groupes du référentiel du service d'application avec les utilisateurs et les groupes de la base de données de configuration du domaine. Patientez jusqu'à ce que le gestionnaire de service termine la synchronisation, ou redémarrez le service d'application afin que le gestionnaire de service synchronise immédiatement.
UM_10095	Le gestionnaire de service n'a pas réussi à mettre à jour les privilèges du groupe <groupe> dans le domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> pour le service <nom du service> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le gestionnaire de service ne peut pas communiquer avec le service d'application.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur dans le service d'application.
UM_10096	Impossible d'effectuer l'opération demandée car cela dépasserait le nombre maximal d'utilisateurs Metadata Manager sous licence : [<nombre d'utilisateurs>]
Explication:	L'objet de licence assigné à Metadata Manager Service détermine le nombre d'utilisateurs que vous pouvez assigner à ce service. Metadata Manager Service contient déjà le nombre maximal d'utilisateurs assignés.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez des utilisateurs existants du Metadata Manager Service avant de pouvoir assigner d'autres utilisateurs au service. Pour augmenter le nombre d'utilisateurs que vous pouvez assigner au Metadata Manager Service, obtenez un nouveau fichier de licence auprès du support client international Informatica.

UM_10097	Impossible d'effectuer l'opération demandée car les groupes ne disposent peut-être pas de rôles ou de privilèges Metadata Manager lorsque l'application du nombre d'utilisateurs Metadata Manager est activée.
Explication:	Vous avez essayé d'ajouter des privilèges ou rôles Metadata Manager à un groupe. Cependant, l'objet de licence de Metadata Manager Service est activé pour valider le nombre d'utilisateurs sous licence assignés à Metadata Manager Service. Si l'objet de licence est activé pour valider le nombre d'utilisateurs sous licence, vous ne pouvez pas assigner de privilèges ou de rôles Metadata Manager aux groupes de l'outil Administrator.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
UM_10098	Impossible d'effectuer l'opération demandée car le Reporting Service <nom du service> ne prend pas en charge les valeurs de nomutilisateur@domainesécurité <nom> comptant plus de 80 caractères.
Explication:	L'analyseur de données utilise le nom du compte utilisateur et le domaine de sécurité pour déterminer la longueur du nom du compte utilisateur, au format <i>UserName@SecurityDomain</i> . Le gestionnaire de service ne peut assigner ni privilège, ni rôle à un utilisateur pour le Reporting Service lorsque la combinaison du nom d'utilisateur, du symbole @ et du nom de domaine de sécurité dépasse 80 caractères.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le nom d'utilisateur ou le nom du domaine de sécurité de l'utilisateur de l'analyseur de données afin que la combinaison du nom d'utilisateur, du symbole @ et du nom de domaine de sécurité ne dépasse pas 80 caractères.
UM_10099	L'utilisateur <nom d'utilisateur> du domaine de sécurité <nom du domaine de sécurité> ne peut pas désactiver son propre compte.
Explication:	Vous ne pouvez pas désactiver votre compte utilisateur.
Réponse de l'utilisateur :	Sélectionnez un autre compte utilisateur à désactiver. Connectez-vous en tant qu'un autre utilisateur pour désactiver votre compte utilisateur.
UM_100100	Le gestionnaire de service n'a pas pu authentifier l'utilisateur <nom d'utilisateur> appartenant à <nom du domaine de sécurité>. Aucun mot de passe n'est indiqué.
Explication:	Le gestionnaire de service nécessite que les utilisateurs LDAP se connectent à une application PowerCenter à l'aide d'un mot de passe, même si un service d'annuaire LDAP permet de laisser le mot de passe vide pour le mode anonyme.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous à l'aide d'un mot de passe.
UM_100102	La valeur créée indiquée pour l'utilisateur <nom d'utilisateur> n'a pas été utilisée pendant sa période valide.
Explication:	La période pendant laquelle vous pouvez utiliser la valeur créée a expiré.
Réponse de l'utilisateur :	Renvoyez la demande avec une nouvelle valeur créée.

CHAPITRE 21

Codes de message V

- [Messages VAR, 502](#)

Messages VAR

VAR_27001	Erreur : il existe une référence récursive depuis <paramètre de session/type de paramètre de mappage> : <nom> vers lui-même. Erreur détectée lors de la résolution de la valeur initiale pour <paramètre de session/type de paramètre de mappage> : <nom>.
Explication:	La valeur initiale de la variable de mappage que vous avez indiquée dans le concepteur a une dépendance circulaire lorsqu'elle fait référence à une autre variable.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Si la valeur initiale est définie dans un fichier de paramètres, éditez le fichier de paramètres associé à la session. Vérifiez que le type de données et les données correspondantes sont compatibles.</p> <p>Si la valeur initiale n'est pas définie dans le fichier de paramètres, rendez-vous sur le mappage et modifiez la valeur initiale indiquée dans la boîte de dialogue de la variable/du paramètre.</p>
VAR_27002	Erreur pendant le développement de la référence pour <chaîne à développer>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la tentative de développement des fichiers source, telle que les commandes shell pré et post-session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message précédent dans le journal de session.
VAR_27003	Erreur pendant le développement des références pour la valeur initiale de <nom de la variable>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la tentative de développement des valeurs initiales pour les fichiers source, telle que les commandes shell pré et post-session.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message précédent dans le journal de session.
VAR_27004	Erreur interne : opération d'agrégation requise pour des données de types différents.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

VAR_27005	Erreur interne : impossible d'exécuter l'opération COUNT sur les valeurs de type de données d'heure ou de chaîne.
Explication:	La valeur de la variable de mappage COUNT présente une différence de type de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27010	Erreur interne : <variable> : <nom> initialisée plusieurs fois.
Explication:	Erreur interne. Integration Service a essayé d'initialiser la même variable à deux reprises.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27017	Erreur interne : le type de données binaire n'est pas pris en charge pour <type de variable>.
Explication:	Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27018	Erreur : le paramètre de mappage ou la variable <nom de la variable> est introuvable dans la transformation <nom de la transformation>.
Explication:	Integration Service fait référence à un paramètre ou une variable non déclaré dans une expression.
Réponse de l'utilisateur :	Déclarez le paramètre ou la variable dans le concepteur.
VAR_27026	Erreur : valeur de chaîne initiale manquante pour <variable> : <nom>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver la valeur de chaîne initiale pour la variable spécifiée dans le paramètre de session.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez la valeur initiale dans le fichier de paramètres.
VAR_27030	Erreur : valeur de comptage inférieure à zéro après la fusion.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27032	Erreur : la valeur initiale de la variable de mappage de type d'agrégation de comptage : <nom> ne peut pas être inférieure à zéro.
Explication:	La valeur initiale d'une variable de mappage de type d'agrégation ne peut pas être négative.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la valeur par un entier positif. Si la valeur initiale est définie dans un fichier de paramètres, modifiez le fichier de paramètres associé à la session. Si la valeur initiale n'est pas définie dans le fichier de paramètres, rendez-vous sur le mappage et modifiez la valeur initiale indiquée dans la boîte de dialogue de la variable/du paramètre.
VAR_27033	Erreur interne : impossible de résoudre le nom de variable du serveur pour <numéro>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27034	Erreur interne : impossible de résoudre la valeur de données pour la variable du serveur <nom>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27035	Erreur interne : impossible de résoudre la valeur de donnée numérique entière pour la variable du serveur <nom (seuil d'erreur \$PMSession, nombre de connexion \$PMSession)>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27036	Erreur interne : impossible de résoudre la valeur de données de chaîne pour la variable du serveur <nom>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27037	Erreur interne : opération de copie demandée pour des données de types différents.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27038	Erreur : la <variable de processus de service> : <type de chemin d'accès au fichier>, pour le chemin d'accès au fichier ou au répertoire, ne peut pas faire référence à la <variable> : <nom> qui n'est pas pour le chemin d'accès au fichier ou au répertoire.
Explication:	La variable de processus de service ne peut pas faire référence à une autre variable ne suivant pas un type chemin d'accès à un fichier ou un répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la variable par une variable de type chemin d'accès à un fichier ou un répertoire.
VAR_27039	Erreur : impossible de faire référence à la <variable> : <type de chemin d'accès au fichier> qui n'est pas pour le chemin d'accès au fichier ou au répertoire.
Explication:	La variable de processus de service ne peut pas faire référence à une autre variable avec un chemin d'accès à un fichier ou un répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Remplacez la variable de type chemin d'accès à un fichier ou un répertoire par un nom de variable originale.
VAR_27040	Erreur : échec de la suppression de la ou des valeurs des variables de mappage conservées existantes pour la session <nom de la session> depuis le référentiel.
Explication:	Erreur interne. Integration Service ne peut pas supprimer la valeur de la variable de mappage à partir du référentiel.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27041	Erreur : échec de la conservation de la ou des valeurs des variables de mappage pour la session <nom de la session> dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne. Integration Service ne peut pas insérer la valeur de la variable de mappage à partir du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27042	Erreur durant l'obtention de la valeur finale pour la variable de mappage <nom>. Ignorez l'enregistrement de la valeur conservée pour cette variable.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas pu résoudre la valeur de la variable de mappage finale pour l'enregistrer.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27043	Erreur : valeur de données dépassée ou trop grande.
Explication:	Integration Service vérifie que les données sont valides avant d'enregistrer la valeur finale dans le référentiel. La valeur de données est dépassée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la précision de la variable/du paramètre si nécessaire.
VAR_27044	Erreur : impossible d'avoir une valeur de données null.
Explication:	Integration Service doit vérifier que les données sont valides avant d'enregistrer la valeur finale de la variable de mappage dans le référentiel. La valeur de données est null.
Réponse de l'utilisateur :	Examinez l'ensemble de données. Assurez-vous que la valeur de la variable de mappage n'est pas null.
VAR_27046	Erreur lors de l'analyse du dernier horodatage enregistré <valeur date/heure> pour la variable de mappage <nom>. Valeur conservée dans le référentiel ignorée.
Explication:	Erreur interne. Integration Service a ignoré la valeur horodatée conservée car l'horodatage de la variable n'est pas valide dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27047	Erreur lors de l'analyse du dernier horodatage enregistré <valeur date/heure> pour la valeur conservée de la variable de mappage <nom>. Ignorez la valeur conservée dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne. Integration Service a ignoré la valeur horodatée conservée car l'horodatage de la valeur conservée n'est pas valide dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27053	Erreur de conversion de types de données incompatibles.
Explication:	La valeur que vous avez référencée vers une autre variable a des types de données incompatibles et ne peut pas être convertie.

Réponse de l'utilisateur :	<p>Si la valeur initiale est définie dans un fichier de paramètres, modifiez le fichier de paramètres associé à la session.</p> <p>Si la valeur initiale n'est pas définie dans le fichier de paramètres, rendez-vous sur le mappage et modifiez la valeur initiale indiquée dans la boîte de dialogue de la variable/du paramètre.</p>
VAR_27054	Erreur lors de l'affectation de la valeur des données initiale à la <variable> : <nom>.
Explication:	Pour plus d'informations, consultez le message précédent dans le journal de session.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le type de données ou la valeur initiale.
VAR_27055	Erreur <nom de la variable ou du paramètre de mappage> : erreur de conversion des données.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur de conversion des données avec la valeur d'une variable/d'un paramètre de mappage.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Si la valeur initiale est définie dans un fichier de paramètres, modifiez le fichier de paramètres associé à la session.</p> <p>Si la valeur initiale n'est pas définie dans le fichier de paramètres, rendez-vous sur le mappage et modifiez la valeur initiale indiquée dans la boîte de dialogue de la variable/du paramètre.</p>
VAR_27056	Erreur de conversion de données lors de la conversion de <valeur de données>.
Explication:	La valeur que vous avez référencée vers une autre variable a des types de données incompatibles et ne peut pas être convertie.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Si la valeur initiale est définie dans un fichier de paramètres, modifiez le fichier de paramètres associé à la session.</p> <p>Si la valeur initiale n'est pas définie dans le fichier de paramètres, rendez-vous sur le mappage et modifiez la valeur initiale indiquée dans la boîte de dialogue de la variable/du paramètre.</p>
VAR_27057	Valeur de données dépassée ou trop grande dans la conversion de <valeur de données>.
Explication:	Integration Service vérifie que les données sont valides avant d'enregistrer la valeur finale dans le référentiel. La valeur de données est dépassée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la précision de la variable/du paramètre si nécessaire.
VAR_27061	Erreur : variable <workflow/worklet> <nom> référencée dans <workflow/worklet> <nom> introuvable.
Explication:	L'expression de workflow ou de worklet contient une variable non déclarée. Il est possible que vous ayez mal saisi le nom de la variable dans l'expression.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom de la variable dans l'expression de workflow ou de worklet.
VAR_27062	Avertissement ! Section pour le <workflow/worklet> <nom> et le dossier <nom> introuvable dans le fichier de paramètres <nom>.
Explication:	Le fichier de paramètres ne contient pas de section pour le workflow ou le worklet indiqué.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le fichier de paramètres. Créez une section pour le workflow ou le worklet, ou corrigez le nom du dossier, du workflow ou du worklet dans le fichier de paramètres.
Explication:	Le nom du dossier contient un point (.). Integration Service utilise le point (.) pour qualifier les noms de dossier, de workflow et de session lorsque vous exécutez un workflow avec un fichier de paramètres. Si le nom du dossier contient un point (.), Integration Service ne peut pas qualifier correctement les noms et fait échouer le workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du dossier, et assurez-vous qu'il ne contient aucun point. Si le nom du dossier contient un point, déployez le mappage et le workflow vers un autre dossier.
VAR_27064	Erreur : échec de la conservation de la ou des valeurs des variables <workflow/worklet> pour <nom> dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas pu écrire de valeur de variable de workflow ou de worklet conservée sur le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27067	Erreur lors de l'analyse du dernier horodatage enregistré <valeur date/heure> pour la variable <workflow/worklet> <nom>. Ignorez la valeur conservée dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas pu transmettre la valeur d'horodatage pour la variable de workflow ou de worklet indiquée.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27068	Erreur lors de l'analyse du dernier horodatage enregistré <valeur date/heure> pour la valeur conservée de la variable <workflow/worklet> <nom>. Ignorez la valeur conservée dans le référentiel.
Explication:	Erreur interne. Integration Service n'a pas pu transmettre la valeur d'horodatage pour la valeur conservée de la variable de workflow ou de worklet indiquée.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27069	Erreur durant l'obtention de la valeur finale pour la variable de workflow <nom>. Ignorez la mise à jour de la valeur conservée pour cette variable.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27072	Erreur : définition de la valeur de remplacement pour la variable de workflow prédéfinie <nom> non autorisée.
Explication:	Vous essayez de remplacer la valeur d'une variable de workflow prédéfinie dans un fichier de paramètres. Cela n'est pas autorisé.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez la variable du fichier de paramètres ou utilisez une variable de workflow définie par l'utilisateur dans l'expression.
VAR_27073	Erreur interne : le type de données de décimal n'est pas pris en charge pour <type de variable>.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27075	Erreur : impossible de faire référence à <type de variable/paramètre> <nom de la variable/du paramètre> dont la valeur est NULL.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
VAR_27079	Avertissement : <type de variable> : <nom de la variable>, valeur d'écrasement NULL non valide. La valeur d'écrasement est définie sur la chaîne vide.
Explication:	Vous avez paramétré une variable de mappage sur NULL dans le fichier de paramètres, mais la variable ne peut pas avoir une valeur null. Integration Service a réinitialisé la valeur de la variable, qui est une chaîne vide.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la valeur de la variable dans le fichier de paramètres. Définissez pour celle-ci une valeur autre que NULL.
VAR_27086	Fichier de paramètres spécifié <nom du fichier> pour <nom de workflow/session> introuvable.
Explication:	Integration Service ne trouve pas le fichier de paramètres.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de paramètres existe à l'emplacement indiqué dans la ligne de commande <i>pmcmd</i> , dans les propriétés du workflow, ou dans celles de la session. Vérifiez que le nom du fichier de paramètres est correctement orthographié.
VAR_27097	Erreur : échec de lecture de la ligne depuis le fichier de paramètres <nom du fichier> pour <nom de workflow/session>.
Explication:	Integration Service ne peut pas lire le fichier de paramètres.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'utilisateur configuré pour démarrer les services Informatica a une autorisation de lecture sur le répertoire du fichier de paramètres. Vérifiez que le fichier de paramètres est valide.

CHAPITRE 22

Codes de message W

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages WEBM, 509](#)
- [Messages WRT, 512](#)
- [Messages WSC, 535](#)
- [Messages WSH, 538](#)
- [Messages WSP, 547](#)

Messages WEBM

WEBM_1001

Échec de connexion au courtier webMethods.

Explication:

Integration Service n'a pas pu se connecter au courtier webMethods.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

WEBM_1002

Échec de reconnexion au courtier webMethods.

Explication:

Integration Service n'a pas pu se reconnecter au courtier webMethods.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

WEBM_1003

Échec de déconnexion du courtier webMethods.

Explication:

Integration Service n'a pas pu se déconnecter du courtier webMethods.

Réponse de
l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

WEBM_1004

L'option Conserver l'état du client est configurée, mais aucun identifiant client n'est indiqué dans la connexion d'application <nom de la connexion d'application>.

Explication:

Vous avez sélectionné l'option Conserver l'état du client dans la connexion d'application webMethods indiquée. Cependant, vous n'avez pas indiqué d'identifiant client.

Réponse de
l'utilisateur :

Indiquez l'identifiant client si vous sélectionnez l'option Conserver l'état du client.

WEBM_1006	Exception provenant du courtier : <nom du courtier webMethods>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur provenant du courtier webMethods.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur webMethods.
WEBM_2001	Échec d'obtention d'un document depuis le courtier webMethods.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire un document webMethods.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2002	Échec de reconnaissance d'un document pour le courtier webMethods.
Explication:	Integration Service n'a pas pu reconnaître un document qu'il a lu depuis la source.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2003	Échec de traitement d'un document reçu.
Explication:	Integration Service n'a pas pu traiter un document qu'il a lu depuis la source.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2004	Le groupe client n'a pas l'autorisation de souscrire à un type de document <type de document>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire un document webMethods depuis la source. Le document appartient à un type de document pour lequel le groupe client spécifié dans la connexion d'application webMethods ne dispose pas d'une autorisation de souscription.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous désirez recevoir des documents webMethods de ce type, configurez le client webMethods de façon à permettre au groupe client de recevoir des documents de ce type.
WEBM_2005	La source <nom de la source> est configurée pour recevoir des messages, mais aucun identifiant client n'est indiqué dans la connexion d'application <nom de la connexion d'application>.
Explication:	Ceci est un message d'avertissement. Vous avez configuré la session pour recevoir des documents en mode envoi/réception. Cependant, la connexion d'application à la définition source webMethods dans les propriétés de session ne contient pas d'identifiant client.
Réponse de l'utilisateur :	Vous pouvez configurer une valeur d'identifiant client dans les propriétés de la connexion d'application webMethods.
WEBM_2010	Le lecteur a reçu et rejeté un document avec une différence de type de document <type de document> : <document>.
Explication:	Integration Service a lu un document ne correspondant pas au type de document dans la définition source. Le document est rejeté.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.

WEBM_2011	Échec de stockage d'un document dans le cache de récupération : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu stocker un document qu'il a lu depuis la source dans le cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2012	Échec de récupération d'un document depuis le cache de récupération : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire un document depuis le cache de récupération pendant une session de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2013	Les données récupérées depuis le cache de récupération ne sont pas un document webMethods valide.
Explication:	Lors d'une session de récupération, Integration Service lit les données à partir d'un cache de récupération qui n'est pas un document webMethods. Le cache de récupération peut avoir été modifié. La session de récupération a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session.
WEBM_2014	Échec de création d'un cache de récupération pour stocker des documents : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer de cache de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2015	Échec d'ouverture d'un cache de récupération pour récupérer des documents : <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le cache de récupération pendant une session de récupération.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_2016	Aucun dossier de cache n'est spécifié pour la récupération.
Explication:	La session est configurée pour la récupération, mais le dossier de cache de récupération n'est pas spécifié.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un dossier de cache de récupération dans les propriétés de session.
WEBM_2017	Échec d'initialisation du dossier de cache <cache de récupération> pour la récupération.
Explication:	La session est configurée pour la récupération, mais le dossier de cache de récupération indiqué n'existe pas. Integration Service n'a pas pu initialiser la session.
Réponse de l'utilisateur :	Créez un répertoire pour le dossier de cache de récupération.

WEBM_3001	Échec de traitement d'une ligne de données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu traiter un document webMethods.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WEBM_3002	Données non valide <données> pour le champ <nom du champ>.
Explication:	Les données du champ spécifié ne correspondent pas au type de données du champ. Par exemple, les données du champ sont des chaînes, mais les données du champ sont de type Booléen.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les données du champ correspondent au type de données du champ.
WEBM_3003	Erreur de conversion de données pour le champ <nom du champ>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu convertir les données du champ spécifié. Par exemple, les données du champ sont de type nombre entier, mais les données du champs sont hors plage.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les données du champ sont comprises dans la plage et ont la précision adaptée.
WEBM_3005	Le groupe client n'a pas l'autorisation de publier un type de document <type de document>.
Explication:	Integration Service a essayé d'écrire des documents sur la cible du type de document spécifié. Cependant, le groupe client spécifié dans la connexion d'application webMethods pour la cible n'a pas l'autorisation de publier des documents de ce type.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous désirez publier des documents webMethods de ce type, configurez le client webMethods de façon à permettre au groupe client de publier des documents de ce type.

Messages WRT

WRT_8000	Erreur lors du traitement de la table.
Explication:	La base de données n'a pas pu écrire sur une table cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur connexes du journal de session.
WRT_8001	Erreur lors de la connexion à la base de données.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à la base de données cible. Vous avez peut-être fait une erreur de connexion.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
WRT_8004	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture <message d'erreur>. Fin de l'écriture.
Explication:	Integration Service n'a pas pu se connecter à la base de données cible. Vous avez peut-être fait une erreur de connexion.

Réponse de l'utilisateur :	Connectez-vous avec les informations correctes. Les noms d'utilisateur et mots de passe peuvent être sensibles à la casse.
Explication:	Integration Service n'a pas accès à l'un des fichiers d'erreur/de sortie/journal de session.
Réponse de l'utilisateur :	Demandez à l'administrateur PowerCenter de revoir les privilèges d'écriture pour l'utilisateur exécutant Integration Service.
Explication:	Le mappage contient des tables cibles qui n'existent pas ou qui n'ont pas été correctement mises à jour dans la base de données cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la base de données cible contient les tables appropriées. Si nécessaire, créez ou mettez à jour les tables.
WRT_8012	Exécution du dispositif d'écriture : données périmées pour les cibles, fin.
Explication:	Une violation des critères d'ordre de chargement spécifiés dans un mappage s'est produite. Il s'agit d'une erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8019	Pas de colonne marquée comme clé principale pour la table <nom de la table>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu localiser la clé principale pour la table cible spécifiée, et n'a donc pas pu réaliser l'opération de suppression.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur cible, spécifiez une clé principale dans la définition de la table cible, puis générez et exécutez SQL.
WRT_8020	Pas de colonne marquée comme clé principale pour la table <nom de la table>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu localiser la clé principale pour la table cible spécifiée, et n'a donc pas pu réaliser l'opération de mise à jour.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur cible, spécifiez une clé principale dans la définition de la table cible, puis générez et exécutez SQL.
WRT_8023	Erreur lors de la troncation de la table cible <nom de la cible>. <chaîne d'erreur de base de données>.
Explication:	Impossible de tronquer la table cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la chaîne d'erreur de base de données pour plus d'informations.
WRT_8028	Erreur <numéro d'erreur> lors de la division du processus du chargeur externe <type de chargeur> pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Le processus du chargeur externe n'a pu être divisé.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code d'erreur dans errno.h sous UNIX ou dans winerror.h sous Windows.
WRT_8031	Erreur <numéro d'erreur> lors de l'annulation de la liaison du canal désigné <nom du fichier de sortie>.
Explication:	Integration Service sous UNIX n'a pas pu annuler la liaison d'un canal désigné utilisé pour le chargement externe.

Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code d'erreur dans errno.h.
WRT_8032	Erreur du chargeur externe.
Explication:	<p>Une erreur relative au chargeur externe s'est produite. Consultez les informations supplémentaires consignées avec cette erreur. Messages supplémentaires connus :</p> <p>Erreur lors de l'obtention d'informations du chargeur [Oracle ou Sybase].</p> <p>Erreur lors de l'exécution du processus du chargeur externe.</p> <p>Erreur lors de la génération du fichier de contrôle.</p> <p>Erreur lors de l'ouverture du fichier de contrôle.</p>
Réponse de l'utilisateur :	<p>Assurez-vous que les informations du chargeur sont entrées correctement.</p> <p>Dans Oracle, vérifiez que le nom de l'exécutable du chargeur saisi est correct, et que le répertoire de l'exécutable est indiqué dans le chemin. Assurez-vous que le nom d'utilisateur, le mot de passe et la chaîne de connexion sont corrects.</p> <p>Assurez-vous que tous les champs contiennent une valeur lors du paramétrage d'une connexion de chargeur externe.</p> <p>Vérifiez les autorisations du répertoire dans lequel le fichier de sortie sera généré.</p>
WRT_8046	Erreur <numéro d'erreur système Windows> lors de la vérification de l'achèvement du chargeur externe <handle=process ID>.
Explication:	Le système Windows a rencontré une erreur lors de la tentative de vérification de l'achèvement du chargeur externe.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code d'erreur système Windows et/ou consultez le journal du système Windows.
WRT_8047	Erreur : le processus du chargeur externe <ID de processus> a été interrompu avec une erreur <numéro d'erreur de fermeture du chargeur>.
Explication:	Le processus du chargeur externe a été interrompu avec une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code d'erreur dans la documentation de la base de données du chargeur externe.
WRT_8048	Erreur <numéro d'erreur système Windows> lors de la récupération du statut d'interruption pour le chargeur externe terminé [handle=<process ID>].
Explication:	Le système Windows a rencontré une erreur lors de la tentative de récupération du code d'interruption pour le chargeur externe.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le code d'erreur système Windows et/ou consultez le journal du système Windows.
WRT_8049	Erreur : le processus du chargeur externe <ID processus> a été quitté suite à la réception d'un signal <numéro de signal UNIX>.
Explication:	Le chargeur externe sous UNIX a été quitté suite à la réception d'un signal UNIX.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez le numéro de signal UNIX dans signal.h, qui se trouve sous /usr/include/sys/signal.h.

WRT_8053	Avertissement ! Erreur pendant l'exécution des procédures stockées pré-chargées. Erreur <message d'erreur de la base de données> pour le nom d'utilisateur <nom d'utilisateur> dans la session <nom de la session>.
Explication:	Vous avez lancé une session avec une procédure stockée pré-chargée qui n'a pas pu s'exécuter.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8058	Erreur <numéro d'erreur système> lors de l'ouverture du fichier de session incorrect (de rejet) <nom du fichier incorrect>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier de rejet spécifié pendant l'initialisation d'une session du fait d'une erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Pour Integration Service sous Windows, consultez l'aide Windows et recherchez le numéro d'erreur système indiqué.</p> <p>Pour Integration Service sous UNIX, localisez l'erreur dans le fichier /usr/include/sys/errno.h. Consultez la documentation UNIX pour une explication de l'erreur.</p>
WRT_8059	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Échec d'initialisation de OutputFile.] Fin de l'écriture.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser le fichier de sortie pendant l'initialisation d'une session avec un fichier cible plat.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8060	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Échec d'obtention des informations du chargeur externe]. Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8062	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Échec de génération du fichier de contrôle du chargeur externe]. Fin de l'écriture.
Explication:	La session a échoué pendant la génération d'un fichier de contrôle du chargeur externe.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8063	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Échec de démarrage du chargeur externe]. Fin de l'écriture.
Explication:	Il est possible que l'exécutable du chargeur externe n'existe plus ou que vous n'ayez pas l'autorisation d'exécuter le programme de chargeur externe.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'exécutable du chargeur externe existe et que vous avez l'autorisation de l'exécuter. Contactez l'administrateur système si vous n'avez pas les bonnes autorisations.
Explication:	Le système d'exploitation peut être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.

WRT_8064	Erreur <numéro d'erreur système> lors de l'ouverture du fichier de sortie de session <nom du fichier de sortie>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier de sortie spécifié pendant l'initialisation d'une session, du fait d'une erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Pour Integration Service sous Windows, consultez l'aide Windows et recherchez le numéro d'erreur système indiqué. Pour Integration Service sous UNIX, localisez l'erreur dans le fichier /usr/include/sys/errno.h. Consultez la documentation UNIX pour une explication de l'erreur.
WRT_8065	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Échec d'initialisation de IndicatorFile]. Fin de l'écriture.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser le fichier indicateur pendant l'initialisation d'une session avec un fichier cible plat. Le répertoire du fichier indicateur n'existe pas, ou le compte de services Informatica ou le profil du système d'exploitation n'a pas d'autorisation d'écriture sur le répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire du fichier indicateur existe et accordez une autorisation d'écriture sur le répertoire au compte de services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation.
Explication:	Le système d'exploitation est à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8066	Erreur <message d'erreur système> lors de l'ouverture du journal de session <nom du journal>.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8067	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Échec de NTTrustedConn()]. Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8068	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture. Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8070	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture <Erreur interne : pas de mappage [1]>. Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

WRT_8071	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture. [Le nombre total de cibles de chargement provenant de tous les pipelines <cibles de chargements> ne correspond pas au nombre de cibles de chargement dans le mappage <nom du mappage>.] Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8072	Erreur lors de la résolution du nom de fichier incorrect pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8073	Erreur lors de l'obtention du nom de fichier de sortie pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8074	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Erreur interne]. Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8075	Échec d'initialisation du dispositif d'écriture [Erreur de création de priorité de troncation de table]. Fin de l'écriture.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8076	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreur de validation].
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8077	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreur pendant l'exécution des procédures stockées pré-chargées.]
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8079	Exécution du dispositif d'écriture interrompue.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

WRT_8080	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreur lors du chargement des données et seuil d'erreurs atteint : aucune donnée validée].
Explication:	Integration Service a atteint le seuil d'erreurs configuré dans les propriétés de session.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez les erreurs dans les données. Configurez le seuil d'erreurs à zéro.
WRT_8081	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. Erreur lors du chargement des données sur une table cible <nom d'instance cible>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8082	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreurs rencontrées.]
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8085	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreur interne].
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur. Contactez également le support client international Informatica.
WRT_8086	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreur pendant l'exécution des procédures stockées post-chargées.]
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur. Contactez également l'administrateur de la base de données.
WRT_8088	Exécution du dispositif d'écriture interrompue. [Erreur du chargeur externe.]
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du chargeur externe pour un message d'erreur plus spécifique.
WRT_8091	Erreur lors de la troncation de la table cible <nom de la table>. Erreur de formulation de requête.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8092	Erreur lors de la troncation de la table cible <nom de la table>. Erreur lors de la préparation de la requête de troncation de la table cible : <requête de la table>.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.

WRT_8095	Erreur <numéro d'erreur système> lors de la division du processus du chargeur externe isql pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Vous êtes peut-être à court de ressources.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
Explication:	Vous avez peut-être rencontré une erreur de configuration de base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8096	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'obtention d'informations du chargeur Oracle.
Explication:	Erreur interne. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8097	Erreur du chargeur externe. Type de chargeur externe non pris en charge.
Explication:	Erreur interne. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8098	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'exécution du processus du chargeur externe : [Pas de fichier ou de répertoire de ce type] errno = [2].
Explication:	Integration Service n'a pas pu exécuter le chargeur externe car il n'était pas compris dans le chemin système.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le chemin système pour qu'il comprenne l'exécutable du chargeur externe.
WRT_8100	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'obtention d'informations du chargeur Sybase.
Explication:	Erreur interne. Votre référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8109	Comparez les cibles pour l'InfoSource.
Explication:	Les métadonnées de SAP NetWeaver BI ont changé depuis leur importation. Ce message est suivi d'informations spécifiques.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez la définition cible BW.
WRT_8110	Initialisation de l'instruction BW.
Explication:	Integration Service n'a pas pu initialiser l'InfoSource.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que Integration Service satisfait aux exigences minimales du système.
WRT_8111	SAPSendDone.
Explication:	La session n'a pas pu supprimer une ligne d'une table interne SAP.

Réponse de l'utilisateur :	Reprogrammez le workflow SAP NetWeaver BI.
WRT_8116	ERREUR : la table cible <nom de la table cible> ne comporte aucune clé spécifiée. N° de ligne <ID de ligne> dans le fichier incorrect.
Explication:	Vous avez essayé de réaliser une opération UPDATE ou DELETE. Ces commandes nécessitent une clé principale définie sur la table cible.
Réponse de l'utilisateur :	Allez dans la définition cible et définissez une clé principale. N'utilisez pas d'opération UPDATE ou DELETE sur la table cible.
WRT_8117	ERREUR : la table cible <nom de la table> n'autorise pas l'opération INSERT. N° de ligne <ID de ligne> dans le fichier incorrect.
Explication:	Vous avez tenté une opération INSERT sur des lignes de la table cible. Cependant, vous ne disposez peut-être pas des droits pour effectuer une opération INSERT dans la table spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8118	ERREUR : la table cible <nom de la table> n'autorise pas l'opération UPDATE. N° de ligne <ID de ligne> dans le fichier incorrect.
Explication:	Vous avez tenté une opération UPDATE sur des lignes dans la table cible. Cependant, vous ne disposez peut-être pas des droits pour effectuer une opération UPDATE dans la table spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8119	ERREUR : la table cible <nom de la table> n'autorise pas l'opération DELETE. N° de ligne <ID de ligne> dans le fichier incorrect.
Explication:	Vous avez tenté une opération DELETE sur des lignes de la table cible. Cependant, vous ne disposez peut-être pas des droits pour effectuer une opération DELETE dans la table spécifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8120	ERREUR : type de ligne non valide pour la table cible <nom de la table>. N° de ligne <ID de ligne> dans le fichier incorrect.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8123	Échec de préparation du chargement de la table cible. Erreur de la base de données : <numéro d'erreur de la base de données>.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.

WRT_8132	Erreur lors de l'exécution de la requête de troncation de la table cible.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8136	Erreur pendant l'analyse du texte d'appel de la procédure stockée.
Explication:	Integration Service n'a pas pu analyser le texte d'appel de la procédure stockée.
Réponse de l'utilisateur :	Revoyez le texte d'appel de la procédure stockée.
WRT_8150	Page de code non valide pour le fichier de sortie <nom du fichier>.
Explication:	La page de code que vous avez spécifiée pour la cible n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez une page de code valide pour la cible.
WRT_8151	Le caractère séparateur de champ <séparateur> n'est pas valide pour la page de code de la cible.
Explication:	La valeur hexadécimale du caractère que vous avez spécifié comme délimiteur et séparateur pour la cible n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un délimiteur valide dans la page de code cible.
WRT_8152	Le caractère NULL <caractère null> n'est pas valide pour la page de code de la cible.
Explication:	La valeur HEX du caractère null que vous avez spécifié pour la cible n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un caractère null valide dans la page de code de la cible.
WRT_8156	Erreur : le chargement externe des données MBCS vers Sybase IQ 11 n'est pas pris en charge.
Explication:	Integration Service ne prend pas en charge le chargement externe des données dans un ensemble de caractères multi-octets vers Sybase IQ 11. Sybase IQ 11 ne prend pas en charge les données multi-octets.
Réponse de l'utilisateur :	Faites passer le serveur Sybase IQ 11 en mode ASCII et utilisez des données ASCII. Chargez les données multi-octets vers une base de données qui prend en charge Unicode.
WRT_8157	Le champ <nom du champ> du fichier de sortie <nom du fichier> n'est pas assez grand pour contenir au moins un caractère NULL spécifié.
Explication:	Vous avez indiqué un caractère null multi-octets et le champ cible ne contient pas assez d'octets restants pour un caractère null.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un caractère null à un seul octet. Augmentez la taille de la colonne cible dans le concepteur.

WRT_8171	Impossible de localiser la fonction CreateWrtTargetInstance dans la bibliothèque partagée <nom du fichier de bibliothèque>.
Explication:	La DLL chargée pour la cible spécifique ne contient pas de fonction appelée CreateWrtTargetInstance.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous qu'il s'agit de la bonne DLL.
WRT_8172	Impossible de créer le paramètre régional ASCII.
Explication:	Erreur de la bibliothèque tierce.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les chemins d'accès aux bibliothèques et aux environnements sont correctement définis.
WRT_8173	La conversion depuis UNICODE a échoué - tous les caractères n'ont pas été convertis.
Explication:	Le nombre de caractères convertis depuis Unicode ne correspond pas au nombre de caractères du tampon. Le nombre est inférieur à celui attendu.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8174	Erreur lors de la purge du tampon vers le fichier de sortie <nom du fichier de sortie>. Le message d'erreur est <message d'erreur>, le tampon de données est <tampon>.
Explication:	Une erreur d'entrée/sortie du système d'exploitation s'est produite lors de la tentative de sortie vers le fichier cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de sortie n'est pas verrouillé et a les autorisations utilisateur appropriées. Vérifiez que le système dispose d'un espace disque suffisant.
WRT_8175	La chaîne du séparateur de champ du fichier <nom du fichier> comporte des caractères non-ASCII <caractères Unicode>.
Explication:	Au moment de l'initialisation, Integration Service est en mode de mouvement de données ASCII, mais la chaîne du séparateur de champ spécifiée dans la session pour ce fichier cible comporte des symboles non-ASCII.
Réponse de l'utilisateur :	Faites passer Integration Service en mode de mouvement de données Unicode ou modifiez la chaîne du séparateur de champ pour qu'elle soit uniquement en ASCII.
WRT_8176	Le caractère NULL du fichier <nom du fichier> n'est pas ASCII <caractère Unicode>.
Explication:	Au moment de l'initialisation, Integration Service est en mode de mouvement de données ASCII, mais le caractère null spécifié dans la session pour ce fichier cible est un caractère non-ASCII.
Réponse de l'utilisateur :	Faites passer Integration Service en mode de mouvement de données Unicode ou remplacez le caractère null par un caractère ASCII.
WRT_8178	Impossible d'obtenir l'option quote pour le fichier <nom du fichier>.
Explication:	Erreur lors de l'obtention des options pour le fichier depuis le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Enregistrez la session pour réinitialiser un indicateur, puis réexécutez-la. Sinon, contactez le support client international Informatica.

WRT_8179	Une erreur inconnue s'est produite lors de la tentative de fermeture du fichier de sortie <nom du fichier>.
Explication:	Une erreur d'entrée/sortie du système d'exploitation s'est produite lors de la fermeture du fichier de sortie cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier n'est pas verrouillé et a les autorisations correctes. Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant.
WRT_8180	Échec de génération du nom du fichier indicateur à l'aide de <nom du fichier de sortie>.
Explication:	Vous avez utilisé un nom de fichier inadapté pour la génération automatique du nom du fichier indicateur.
Réponse de l'utilisateur :	<p>Contactez le support client international Informatica. Les noms qui suivent sont des noms valides (« / » est traité de la même façon que « \u00a0 »). Integration Service ajoute aux noms de fichiers suivants l'extension .ind :</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME • .FNAME • FNAME • ./FNAME • DIR/FNAME <p>Integration Service remplace les noms de fichiers suivants ayant l'extension (.ext) par .ind :</p> <ul style="list-style-type: none"> • FNAME.EXT • .FNAME.EXT • /FNAME.EXT • ./FNAME.EXT • DIR/FNAME.EXT <p>DIR.DIRECT/FNAME est un nom d'entrée non valide. Vous ne pouvez pas utiliser de point (.) dans le nom du répertoire car cela empêchera Integration Service de traiter le nom de l'entrée.</p>
WRT_8181	Le paramètre régional indiqué <nom du paramètre régional> pour le fichier <nom du fichier de sortie> n'est pas valide pour le caractère NULL <caractère>.
Explication:	Le caractère null que vous avez indiqué n'existe pas dans la page de code cible.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la page de code cible est compatible avec la page de code de Integration Service, ou modifiez le caractère null afin qu'il existe dans la page de code cible.
WRT_8183	Échec de retour en arrière pour la cible <nom de l'instance cible>.
Explication:	Un interblocage s'est produit sur la base de données et le retour en arrière a échoué pour la cible spécifiée. Le segment de restauration est peut-être trop petit pour qu'il se produise correctement.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la configuration de la base de données. Assurez-vous que le segment de restauration est grand et retenez le retour en arrière.

WRT_8184	AVERTISSEMENT : la page de code de sortie indiquée pour le fichier cible <nom du fichier cible> n'est pas basée sur ASCII, alors que le serveur Informatica fonctionne en mode ASCII.
Explication:	Integration Service est en mode de mouvement de données ASCII, mais la page de code spécifiée pour la cible n'est pas basée sur ASCII.
Réponse de l'utilisateur :	Faites passer Integration Service en mode de mouvement de données Unicode et réexécutez la session.
WRT_8185	Erreur lors du transfert de données à partir de la cible <nom de la cible> via FTP.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la préparation du transfert du fichier via FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur FTP est en cours d'exécution, vérifiez les autorisations d'accès au fichier et les informations de connexion, puis réexécutez la session.
WRT_8186	Erreur pendant la finalisation du chargement. Exécution du dispositif d'écriture interrompue.
Explication:	Après que la cible a terminé le traitement, Integration Service a finalisé le fichier pour le FTP et a rencontré une erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message précédent dans le journal.
WRT_8187	Erreur lors de la résolution du fichier de sortie <nom du fichier> pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8188	En-tête MQ non valide pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8189	Type de champ non valide (MQCHAR attendu) pour la cible <nom de la cible>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8197	Erreur lors de l'ouverture du fichier cible de fusion <nom du fichier>.
Explication:	Erreur système d'exploitation.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8198	Erreur lors de l'ouverture du fichier cible <nom du fichier> pendant le traitement du fichier cible de fusion.
Explication:	Erreur système d'exploitation.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur système.

WRT_8199

Erreur lors de la lecture du fichier cible <nom du fichier> pendant le traitement du fichier cible de fusion.

Explication:

Erreur système d'exploitation.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur système.

WRT_8200

Erreur lors de l'écriture sur le fichier cible <nom du fichier>.

Explication:

Erreur système d'exploitation.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez l'administrateur système.

WRT_8201

Erreur lors de l'obtention du nom du fichier cible de fusion pour la cible <nom de la cible>.

Explication:

Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

WRT_8203

Échec de l'exécution en bloc. Nouvelle tentative.

Explication:

Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'échec de l'exécution. Integration Service continue cependant d'exécuter la commande, afin que les données soient chargées, sauf si d'autres erreurs surviennent.

Réponse de
l'utilisateur :

Essayez de corriger la cause de l'échec. Integration Service exécute la commande, l'exécution de la session demande donc plus de temps. Par exemple, si l'erreur est causée par un interblocage, contactez l'administrateur de la base de données pour voir si celle-ci peut être configurée pour recevoir des insertions simultanées.

WRT_8204

Erreur : impossible de définir un caractère null.

Explication:

Vous avez spécifié un caractère null incompatible avec la page de code définie pour la cible.

Réponse de
l'utilisateur :

Modifiez le caractère null ou la page de code définie pour la cible.

WRT_8205

Erreur : nom de table introuvable dans le catalogue. Cette session ne peut pas fonctionner avec des partitions multiples.

Explication:

Erreur interne. Le référentiel contient peut-être des incohérences.

Réponse de
l'utilisateur :

Contactez le support client international Informatica.

WRT_8206

Erreur : la table cible a été créée avec le verrouillage des pages. La session ne peut fonctionner avec des partitions multiples que lorsque la table cible est créée avec le verrouillage des lignes.

Explication:

Vous avez incorrectement configuré une table cible Informix pour plusieurs partitions.

Réponse de
l'utilisateur :

Créez la table cible Informix avec un verrouillage au niveau des lignes.

WRT_8208	Erreur lors de la troncation de la table cible <nom de la table cible>. Integration Service essaye la requête DELETE FROM.
Explication:	Integration Service n'a pas pu exécuter une commande Truncate sur la base de données et a essayé d'émettre une commande Delete.
Réponse de l'utilisateur :	La commande Delete from affecte les performances. Si la base de données prend en charge la commande Truncate table et que vous voulez améliorer les performances, revoyez les privilèges de la table de la base de données et les contraintes de clé.
WRT_8209	Erreur du chargeur externe, le chargeur externe Teradata ne peut pas accepter les noms de table comprenant plus de 24 caractères. Le nom de la table <nom de la table> contient <longueur de la table> caractères.
Explication:	Teradata ne prend pas en charge les chargements externes pour les noms de table comprenant plus de 24 caractères.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un nom de table contenant moins de 24 caractères.
WRT_8210	Erreur du chargeur externe, erreur lors de la génération du fichier de contrôle du chargeur Teradata.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la génération du fichier de contrôle.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la largeur du fichier est fixe et que le nom de la table ne contient pas plus de 24 caractères.
WRT_8211	Pour plus d'informations, consultez le journal du chargeur externe <nom du fichier journal du chargeur>.
Explication:	Une erreur s'est produite lors du chargement de la table dans la base de données à l'aide de l'utilitaire du chargeur externe de la base de données. Cela est peut-être dû au fait que la table n'existe pas ou que la table a un verrou.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le fichier journal du chargeur externe pour plus de détails.
WRT_8212	Erreur : il y a eu trop d'interblocages de base de données. Impossible de poursuivre la session.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il mette fin à la session lorsque la base de données rencontre le nombre maximal d'interblocages défini.
Réponse de l'utilisateur :	Augmentez la valeur des tentatives après interblocage sur Integration Service. Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8215	Erreur du chargeur externe. Le processus du chargeur externe <ID de processus> a été interrompu prématurément.
Explication:	Cette erreur est liée à l'erreur WRT_8216. Le chargeur externe a été interrompu de façon inopinée car le canal désigné est endommagé et la session a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le fichier journal du chargeur externe pour plus de détails.

WRT_8216	Erreur du chargeur externe. Canal endommagé.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire les données sur le canal désigné car le chargeur externe a été interrompu de manière inattendue. Le chargeur externe peut être interrompu s'il n'y a plus d'espace disque disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le fichier journal du chargeur externe pour plus de détails, et vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible.
WRT_8218	Erreur : le chargeur externe Teradata requiert une clé principale sur la table <nom de la table> en mode de chargement <mode de chargement>.
Explication:	Vous n'avez pas défini de clé principale sur la table en mode de chargement mise à jour, upsert ou suppression.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une clé principale sur la table cible.
WRT_8219	Erreur : différence de table, la table cible <nom de la table> qui a <nombre de colonnes> colonnes ne correspond pas à la table physique qui a <nombre de colonnes> colonnes.
Explication:	Le nombre de colonnes de la table cible est différent de celui de la table physique.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, recréez la table ou rechargez la table cible depuis la base de données.
WRT_8220	Erreur : interblocage lors de la lecture/écriture de la base de données.
Explication:	Erreur de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur de la base de données.
WRT_8226	Le groupe de priorité de chargement de cible <TLOG> est défini pour une purge en temps réel. La validation basée sur la cible est basculée sur la validation basée sur la source et l'intervalle de validation basée sur la cible est utilisé comme intervalle de validation basé sur la source.
Explication:	Ceci est un message d'information. Vous avez configuré la session pour une extraction des données en temps réel avec des validations basées sur la cible. Integration Service exécutera la session avec des validations basées sur la source.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous voulez exécuter la session en temps réel, vous n'avez aucune action à entreprendre. Si vous voulez exécuter la session avec des validations basées sur la cible, supprimez la fonction latence de purge de la condition de filtre.
WRT_8229	Des erreurs de base de données se sont produites : <message d'erreur de base de données>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur provenant de la base de données.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la base de connaissances Informatica.

WRT_8244	Erreur lors de la sortie de la ligne n° <numéro de ligne> pour le fichier de sortie <fichier cible plat>. La ligne a été rejetée.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la sortie de la ligne vers le fichier cible plat, et a inscrit la ligne dans le fichier de rejet. Integration Service peut avoir rejeté la ligne pour les raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • La cible est un fichier à largeur fixe, et la largeur du champ pour une colonne date/heure n'est pas suffisante pour s'adapter à la valeur date/heure, dont le format date/heure. • La cible est un fichier à largeur fixe, et la largeur du champ pour une colonne numérique n'est pas suffisante pour la valeur numérique, dont le séparateur décimal et des milliers.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la définition cible dans le concepteur et vérifiez que vous avez configuré la précision et la largeur du champ pour qu'elles s'adaptent à la largeur totale de la colonne cible.
WRT_8246	Erreur : le chargeur externe n'est pas pris en charge pour les fichiers plats directs. Instance cible <nom de l'instance cible>.
Explication:	Vous avez choisi dans les propriétés de session une connexion de chargeur externe pour une cible basée sur une définition de fichier cible plat. Cela peut se produire si vous choisissez une connexion de chargeur externe pour une cible basée sur une définition cible relationnelle et que vous remplacez ensuite dans le concepteur la définition cible relationnelle par une définition de fichier plat.
Réponse de l'utilisateur :	Dans le concepteur, remplacez la définition de fichier cible plat par une définition cible relationnelle. Vous ne pouvez choisir une connexion de chargeur externe que lorsque la cible est basée sur une définition cible relationnelle.
WRT_8247	Erreur : impossible de réaliser une exécution en mode bloc pour un test de charge de la connexion <nom de la cible>.
Explication:	Dans les propriétés de session, vous avez configuré Integration Service pour qu'il réalise un test de charge, et avez choisi le mode bloc pour une cible relationnelle.
Réponse de l'utilisateur :	Choisissez Normal pour le type chargement de cible. Vous pouvez réaliser un test de charge pour les cibles relationnelles lorsque vous configurez une session en mode normal. Si vous configurez une session de test de charge en mode bloc, la session échoue.
WRT_8250	Cible (test de charge non pris en charge pour ce type de cible) : <nom de la cible> (Nom de l'instance : <nom de l'instance cible>).
Explication:	Dans les propriétés de session, vous avez configuré Integration Service pour qu'il réalise un test de charge, mais il ne réalise pas de test de charge sur certaines cibles du mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Integration Service ne réalise un test de charge que sur les cibles relationnelles.
WRT_8270	Le groupe de connexion cible n° <numéro du groupe> comporte la ou les cibles <nom de la cible>.
Explication:	Message d'information.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune. Integration Service écrit dans le journal de session quelles cibles appartiennent à un groupe de connexions cibles. Le numéro du groupe de connexions cibles est arbitraire. Il ne spécifie pas l'ordre dans lequel Integration Service charge vers les cibles. Un groupe de connexions cibles est un groupe de cibles utilisé par Integration Service pour déterminer les validations et le chargement.

WRT_8281	Erreur : le même caractère <caractère> est utilisé comme séparateur de champ et séparateur décimal pour le champ <nom du port> de la cible <nom de la cible>.
Explication:	Vous avez choisi le caractère indiqué comme séparateur décimal et comme séparateur de champ dans la définition du fichier cible plat délimité.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, choisissez un autre délimiteur pour la cible. Ou, dans le concepteur, choisissez un autre séparateur décimal pour la définition cible.
WRT_8282	Erreur : le même caractère <caractère> est utilisé comme séparateur de champ et séparateur des milliers pour le champ <nom du port> de la cible <nom de la cible>.
Explication:	Vous avez choisi le caractère indiqué comme séparateur des milliers et comme séparateur de champ dans la définition du fichier cible plat délimité.
Réponse de l'utilisateur :	Dans les propriétés de session, choisissez un autre délimiteur pour la cible. Ou, dans le concepteur, choisissez un autre séparateur des milliers pour la définition cible.
WRT_8297	Le processus du chargeur externe <processus du chargeur> a été interrompu avec un code d'avertissement <code du fichier d'action>.
Explication:	Vous utilisez un fichier d'action d'avertissement du chargeur externe. Le chargeur externe a renvoyé un code d'avertissement différent de zéro.
Réponse de l'utilisateur :	Localisez le code d'avertissement dans le fichier d'action d'avertissement du chargeur externe. Vous pouvez modifier le fichier d'action d'avertissement pour qu'il traite chaque code d'avertissement comme un avertissement ou une erreur fatale. Consultez la documentation du chargeur pour plus de détails sur les codes d'avertissement du chargeur.
WRT_8299	Erreur du chargeur externe. Fichier d'action d'avertissement du chargeur introuvable.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il utilise un fichier d'action d'avertissement du chargeur externe. Integration Service ne peut pas localiser le fichier d'action d'avertissement du chargeur.
Réponse de l'utilisateur :	Localisez le fichier d'action d'avertissement et copiez-le à l'emplacement que vous avez indiqué pour le fichier d'action d'avertissement du chargeur lors de la configuration d'Integration Service. Vérifiez que le nom du fichier d'action correspond au nom que vous avez indiqué lors de la configuration d'Integration Service.
WRT_8300	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'ouverture du fichier d'action d'avertissement du chargeur <nom du fichier> pour lecture. errno = <code d'erreur système>.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il utilise un fichier d'action d'avertissement du chargeur externe. Integration Service ne peut pas lire le fichier d'action d'avertissement.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le compte système ayant démarré Integration Service a une autorisation de lecture pour le répertoire où se trouve le fichier d'action d'avertissement du chargeur.
Explication:	Erreur système.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8301	Erreur lors du chargement de codes d'avertissement à partir du fichier d'action d'avertissement du chargeur externe <nom du fichier>.
Explication:	Integration Service n'a pas réussi à charger les codes d'avertissement à partir du fichier d'action d'avertissement du chargeur externe.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages précédents pour connaître la cause de l'erreur.
Explication:	Integration Service n'a pas pu charger les codes d'avertissement à partir du fichier d'action d'avertissement du chargeur externe car vous n'avez pas indiqué le nom ou l'emplacement du fichier lorsque vous avez configuré Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Indiquez un nom et un emplacement pour le fichier d'action d'avertissement du chargeur externe.
WRT_8302	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de la duplication du descripteur vers stderr pour le chargeur externe DB2 EEE. Le message d'erreur système est <message d'erreur système>. errno = <numéro d'erreur>.
Explication:	Erreur système.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8303	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de l'ouverture du fichier journal du chargeur externe DB2 EEE pour écriture. Le message d'erreur système est <message d'erreur système>. errno = <numéro d'erreur>.
Explication:	Erreur système.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8304	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de la redirection de stderr vers le fichier journal du chargeur pour le chargeur externe DB2 EEE. Le message d'erreur système est <message d'erreur système>. errno = <numéro d'erreur>.
Explication:	Erreur système.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8305	Erreur du chargeur externe. Erreur lors de la restauration de stderr pour le chargeur externe DB2 EEE. Le message d'erreur système est <message d'erreur système>. errno = <numéro d'erreur>.
Explication:	Erreur système.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez l'administrateur système.
WRT_8308	Erreur : échec de l'écriture des métadonnées pour la table cible <instance cible> sur le fichier de sortie <nom du fichier cible>.
Explication:	Vous avez configuré Integration Service pour qu'il écrive les métadonnées du fichier plat sur le fichier cible. Integration Service n'a pas pu écrire sur la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service peut se connecter au répertoire du fichier cible plat et qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible.
WRT_8309	Erreur du chargeur externe. Le format de date <format> n'est pas valide. Instance cible <nom de l'instance cible>.
Explication:	Vous avez entré une valeur non valide pour l'option Format de date lors de la configuration du chargeur externe MultiLoad.

Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la connexion du chargeur externe MultiLoad et entrez une valeur valide pour l'option Format de date. Redémarrez la session.
WRT_8310	Erreur du chargeur externe. La mise à jour n'est pas valide pour l'instance cible <nom de l'instance cible> car aucune clé principale n'est mappée à la cible.
Explication:	Le chargeur externe MultiLoad ou TPump ne peut pas être exécuté en mode mise à jour car vous n'avez pas défini de clé principale pour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez le chargeur externe dans un autre mode ou définissez une clé principale pour la cible.
WRT_8311	Erreur du chargeur externe. La mise à jour n'est pas valide pour l'instance cible <nom de l'instance cible> car aucun champ non-clé n'est mappé à la cible.
Explication:	Le chargeur externe MultiLoad ou TPump ne peut pas être exécuté en mode mise à jour car vous n'avez pas défini de colonne non-clé pour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez le chargeur externe dans un autre mode ou ajoutez une colonne non-clé à la cible.
WRT_8312	Erreur du chargeur externe. La suppression n'est pas valide pour l'instance cible <nom de l'instance cible> car aucune clé principale n'est mappée à la cible.
Explication:	Le chargeur externe MultiLoad ou TPump ne peut pas être exécuté en mode suppression car vous n'avez pas défini de clé principale pour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez le chargeur externe dans un autre mode ou définissez une clé principale pour la cible.
WRT_8313	Erreur du chargeur externe. Upsert n'est pas valide pour l'instance cible <nom de l'instance cible> car la mise à jour n'est pas valide pour la cible.
Explication:	Le chargeur externe MultiLoad ou TPump ne peut pas être exécuté en mode upsert pour l'une des raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Vous n'avez pas défini de clé principale pour la cible. • Vous n'avez pas défini de colonne non-clé pour la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez le chargeur externe dans un autre mode, définissez une clé principale pour la cible ou ajoutez une colonne non-clé à la cible.
WRT_8315	La session de validation définie par l'utilisateur n'est pas prise en charge pour ce type de mappage (pas de cible dans les groupes de validation).
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8324	Avertissement : la connexion du groupe de connexions cible ne prend pas en charge les transactions. Les cibles <noms des cibles> risquent de ne pas être chargées d'après les règles de limite de transaction spécifiées !
Explication:	Vous exécutez une validation basée sur la source ou une session de validation définie par l'utilisateur, et les cibles désignées risquent de ne pas reconnaître les limites de transaction. Cela peut se produire avec des fichiers cibles plats ou en cas de chargement en bloc.

Réponse de l'utilisateur :	Ceci est un message d'information pour les fichiers cibles plats, car les fichiers plats sont neutres pour la validation. Si vous exécutez la session en mode bloc et que vous voulez être sûr que les cibles sont chargées d'après les limites de transaction, vous pouvez modifier la session et l'exécuter en mode normal.
WRT_8329	Avertissement. Répertoire du fichier de contrôle du chargeur externe <répertoire> ignoré car il ne contient que des espaces.
Explication:	Vous avez configuré l'option LoaderControlFileDirectory de Integration Service pour qu'elle utilise un répertoire différent de celui d'installation de Integration Service afin de créer et de stocker les fichiers de contrôle du chargeur externe, mais vous n'avez pas indiqué le nom du répertoire.
Réponse de l'utilisateur :	Spécifiez un nom de répertoire pour LoaderControlFileDirectory.
WRT_8343	Erreur : le nom du fichier cible <nom du fichier> dépasse la longueur maximale autorisée <octets>.
Explication:	Le nom du fichier cible dépasse la limite du système (260 sous Windows, 255 sous UNIX).
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la longueur du nom du fichier.
WRT_8371	Ligne rejetée car un retour arrière a été lancé en raison d'erreurs dans la transaction.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur dans la transaction et la session est configurée pour effectuer un retour en arrière en cas d'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez les autres messages du fichier journal pour connaître la ligne à l'origine de l'erreur.
Explication:	L'expression de contrôle de transaction d'une transformation Contrôle de transaction a évalué le retour en arrière de la transaction. Integration Service a effectué un retour en arrière pour toutes les lignes de la transaction, dont cette ligne.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez les autres messages du fichier journal pour connaître la ligne à l'origine de l'expression de contrôle de transaction ayant évalué le retour en arrière.
WRT_8372	Ligne rejetée car un retour arrière a été lancé en raison d'un échec de validation.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider une transaction et la session est configurée pour effectuer un retour en arrière en cas d'échec de validation.
Réponse de l'utilisateur :	Lisez les autres messages dans le journal de session pour connaître la cause de l'échec de validation.
WRT_8398	Erreur lors de l'ouverture du fichier de sortie de session <nom du fichier>. Erreur : <texte d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir le fichier de sortie cible pour la session. Cette erreur peut se produire si le fichier de sortie cible n'existe pas, si le chemin d'accès au fichier n'est pas valide, si le compte de services Informatica ou l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation n'a pas l'autorisation d'ouvrir le fichier, ou si un autre processus utilise le fichier. La session a donc échoué.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier de sortie cible existe, accordez des autorisations de lecture et d'écriture sur le fichier au compte de services Informatica ou à l'utilisateur du système d'exploitation dans le profil du système d'exploitation, et vérifiez que le fichier n'est pas en cours d'utilisation par un autre processus. Si la session est activée pour la récupération, récupérez-la. Sinon, réexécutez la session.
WRT_8399	Erreur lors de la fermeture du fichier de sortie cible <nom du fichier>. Erreur : <texte d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu fermer le fichier de sortie cible. Cette erreur peut se produire s'il n'y a pas suffisamment d'espace disque libre pour fermer le fichier. La session a donc échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disque libre pour le fichier de sortie cible. Si la session est activée pour la récupération, récupérez-la. Sinon, réexécutez la session.
WRT_8414	La licence haute disponibilité est absente. La période de nouvelle tentative spécifiée pour la connexion de Integration Service à la cible est ignorée.
Explication:	Les propriétés de l'objet de connexion sont configurées, mais vous ne disposez pas de l'option haute disponibilité. La période de nouvelle tentative de connexion est ignorée.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
WRT_8419	Le port FileName du fichier cible plat <nom de la cible> n'est pas pris en charge avec la connexion ou l'option de fusion.
Explication:	Integration Service a fait échouer la session car le port FileName n'est pas pris en charge avec le type de cible ou la connexion. Vous ne pouvez pas configurer un port FileName avec une cible FTP, un fichier de fusion ou une liste de fichiers.
Réponse de l'utilisateur :	Supprimez le port FileName de la cible.
WRT_8424	Integration Service ne peut pas lire le modèle de fichier de contrôle <nom du modèle de fichier de contrôle>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu trouver le modèle de fichier de contrôle.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le répertoire et le nom du modèle de fichier de contrôle sont correctement entrés dans les propriétés de session. Vérifiez que le fichier existe dans le répertoire indiqué.
WRT_8425	ERREUR : échec d'exécution du dispositif d'écriture.
Explication:	La session n'a pas pu écrire sur la cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.
WRT_8426	ERREUR : échec de préparation du dispositif d'écriture.
Explication:	La session a échoué pendant que Integration Service se préparait à écrire sur la cible. Il se peut que la cible n'existe pas, ou que Integration Service ait rencontré d'autres erreurs.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages d'erreur précédents pour connaître la cause de l'erreur.

WRT_8428	Erreur lors du transfert de données depuis la cible <nom de la cible> via SFTP.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la préparation du transfert des fichiers via SFTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le serveur SFTP est en cours d'exécution, vérifiez les autorisations d'accès au fichier et les informations de connexion, puis réexécutez la session.
WRT_8430	Integration Service n'a pas pu créer de paramètres régionaux pour l'identifiant de la page de code : <page de code>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer un objet convertisseur I18N.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WRT_8435	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture de la file d'attente de récupération : <message d'erreur>.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WRT_8436	Une erreur s'est produite lors de la fermeture de la file d'attente de récupération : <message d'erreur>.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WRT_8437	L'erreur suivante s'est produite lors de l'écriture des informations de récupération sur la file d'attente de récupération : <message d'erreur>.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WRT_8438	L'erreur suivante s'est produite lors de la suppression des informations de récupération de la file d'attente de récupération : <message d'erreur>.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WRT_8439	L'erreur suivante s'est produite lors de la lecture des informations de récupération depuis la file d'attente de récupération : <message d'erreur>.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WRT_8442	Integration Service ne peut pas récupérer les fichiers cibles plats multi-partitions avec l'option de fusion simultanée.
Réponse de l'utilisateur :	Désactivez la récupération pour le workflow.
WRT_8443	Integration Service ne peut pas répéter un caractère NULL multi-octets dans le fichier <nom du fichier>.
Explication:	La session a une cible à largeur fixe configurée pour répéter les caractères null. La session a échoué car le caractère null est un caractère multi-octets et la longueur du champ ne peut pas être divisée par le nombre d'octets dans le caractère null.

Réponse de l'utilisateur :	Choisissez un caractère null à un seul octet.
WRT_31215	La clé de licence valide PowerCenter Connect pour Salesforce.com est introuvable.
Explication:	La clé de licence n'a pas l'option PowerExchange pour Salesforce.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica pour obtenir une nouvelle clé de licence incrémentielle.

Messages WSC

WSC_33021	La connexion du service Web <nom de la connexion d'application> ne peut avoir une valeur de dépassement de délai négative <valeur de dépassement de délai>.
Explication:	La valeur du paramètre Dépassement de délai dans la connexion d'application du service Web est un nombre négatif.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez la valeur de Dépassement de délai dans la connexion d'application du service Web sur zéro ou plus.
WSC_33023	Un problème est survenu pendant la conversion de la demande SOAP (DOC vers RPC) : <détails de l'erreur>.
Explication:	La demande SOAP pour une source de service Web contient des données non valides ou incomplètes. Pour plus d'informations, consultez les détails de l'erreur.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la demande SOAP dans la boîte de dialogue Modifier les tables.
WSC_33024	Erreur lors de l'obtention du nom d'opération pour la table <nom d'opération>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSC_33026	Impossible d'extraire le numéro de port du proxy HTTP.
Explication:	Il se peut que vous n'ayez pas entré de valeur pour le numéro de port du proxy HTTP lors de la configuration de Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez le numéro de port du proxy HTTP pour Integration Service dans l'outil Administrator.
WSC_33028	Impossible d'extraire le mot de passe du proxy HTTP.
Explication:	Il se peut que vous n'ayez pas entré de valeur pour le mot de passe dans les paramètres du proxy HTTP lors de la configuration de Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez le mot de passe du proxy HTTP pour Integration Service dans l'outil Administrator.

WSC_33030	Impossible d'extraire la valeur du domaine NT pour l'authentification.
Explication:	Il se peut que vous n'ayez pas indiqué de valeur pour l'attribut de connexion du domaine dans la connexion d'application du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez une valeur pour l'attribut de connexion du domaine dans la connexion d'application du service Web.
WSC_33031	Impossible d'extraire les paramètres SSL pour l'authentification.
Explication:	Il se peut que vous ayez indiqué des paramètres SSL non valides dans la connexion d'application du service Web, ou que vous n'ayez pas indiqué les paramètres SSL.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez les paramètres SSL valides dans la connexion d'application du service Web.
WSC_33032	Échec de configuration du fichier de certificats approuvés <nom du fichier de certificats approuvés>.
Explication:	Il se peut que vous ayez indiqué un nom de fichier de certificats approuvés non valide dans la connexion d'application du service Web, ou que vous n'ayez pas indiqué le chemin absolu vers le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom de fichier de certificats approuvés valide dans la connexion d'application du service Web et indiquez le chemin absolu vers le fichier.
WSC_33033	Échec de définition du fichier de certificat client : <nom du fichier de certificat>.
Explication:	Il se peut que vous ayez indiqué un nom de fichier, un mot de passe ou un type de certificat non valide dans la connexion d'application du service Web. Il est également possible que vous ayez indiqué le chemin absolu vers le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Entrez un nom, un mot de passe et un type de fichier de certificat valides dans la connexion d'application du service Web, et indiquez le chemin absolu vers le fichier.
WSC_38001	Instances SQ introuvables dans le mappage.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSC_38002	Référence de connexion introuvable.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSC_38003	Connexion introuvable.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSC_42008	Impossible de créer la machine virtuelle Java <numéro de code de la JVM>.
Explication:	La version du JDK est incorrecte.

Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la version du JDK installé.
Explication:	Le paramètre PATH est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les paramètres PATH sont corrects.
Explication:	Le paramètre CLASSPATH est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les paramètres CLASSPATH sont corrects.

WSC_42013 Impossible de charger la classe Java <nom de la classe Java>.

Explication:	Une entrée CLASSPATH est manquante ou inexacte.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que la CLASSPATH contient les fichiers JAR dont PowerExchange a besoin pour les services Web.
Explication:	La version du JDK est incorrecte.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la version du JDK installé.
Explication:	Le paramètre PATH est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les paramètres PATH sont corrects.

WSC_42021 Échec de chargement de la bibliothèque <nom de la bibliothèque>.

Explication:	Le paramètre PATH est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les paramètres PATH sont corrects.

WSC_42022 Échec d'obtention de l'adresse de la fonction <nom de la bibliothèque>.

Explication:	Le paramètre PATH est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les paramètres PATH sont corrects.
Explication:	La version de la bibliothèque PowerCenter qui apparaît en premier dans le paramètre PATH est incorrecte. Par exemple, vous avez deux versions des bibliothèques PowerCenter, telles que les versions 7.0 et 8.0. Vous essayez d'utiliser PowerCenter 8.0, mais la bibliothèque PowerCenter version 7.0 apparaît en premier dans le paramètre PATH.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le paramètre PATH de la bibliothèque indiquée. Assurez-vous que la bibliothèque appartient à la version de PowerCenter que vous voulez utiliser.

Messages WSH

WSH_501	Le workflow du service <nom du workflow> dans le référentiel <nom du référentiel> et le dossier <nom du dossier> n'est pas valide. Il est impossible d'accéder à ce workflow par le biais du hub de services Web.
Explication:	Le hub de services Web ne peut pas accéder au workflow car ce dernier n'est pas configuré en tant que workflow des services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un workflow des services Web valide.
WSH_502	Échec d'initialisation du référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu initialiser le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_505	Échec de récupération des données pendant l'initialisation : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu récupérer les données du référentiel pendant l'initialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_516	Service <nom du service Web> : le démarrage du workflow <nom du workflow> situé dans le référentiel <nom du référentiel> du dossier <nom du dossier> a échoué avec une erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu démarrer le workflow du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_520	Échec d'attente de la fin du workflow : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web a interrompu le workflow avant qu'il ne soit terminé.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_521	Le workflow <nom du workflow> dans le dossier <nom du dossier> n'a pas pu se terminer. Le gestionnaire de notifications du workflow est invoqué.
Explication:	Le workflow du service Web a rencontré une erreur interne et a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez la notification. Réglez le problème et redémarrez le workflow du service Web.
WSH_522	Échec d'obtention des détails du workflow <nom du workflow>, dans le dossier <nom du dossier> pendant la récupération des données pour le référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu récupérer les détails du workflow depuis le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.

WSH_523	Échec de mise à jour du cache de données pour le dossier <nom du dossier> dans le référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu mettre à jour le cache du dossier.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_524	Échec de mise à jour du cache de données pour le workflow <nom du workflow>, dans le dossier <nom du dossier> du référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu mettre à jour le cache du workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_526	Échec de récupération des données du référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu récupérer les données pour le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_530	Échec de mise à jour du cache de données pour le référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu mettre à jour le cache de données pour le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_535	Échec d'initialisation du hub de services Web : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu être initialisé.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_547	Service <nom du service Web> : échec d'initialisation du proxy du service.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu créer le proxy du service Web pour le workflow du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour plus d'informations. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_553	Échec de recherche du proxy du service pour le service <nom du service Web>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu trouver le proxy du service Web pour le workflow du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour plus d'informations. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_557	Service <nom du service Web> : échec d'activation du workflow du service avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu activer le workflow du service Web.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_567	Demande <ID d'instance de demande> : délai de l'invocation dépassé pour le service <nom du service Web>. Envoi de la réponse contenant la défaillance SOAP au client.
Explication:	Le délai de la demande du service Web est dépassé. Le hub de services Web renverra un message de défaillance SOAP au client.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour plus d'informations. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_572	Demande <ID d'instance de demande> : la demande du client n'est plus active. Le message de réponse du dispositif d'écriture WS a été ignoré.
Explication:	Le hub de services Web a ignoré le message de réponse car la demande du client n'est plus active.
Réponse de l'utilisateur :	Renvoyez la demande du service Web.
WSH_578	Demande <ID d'instance de demande> IP client <adresse IP du client> : échec du message de demande pour le service <nom du service Web> avec erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu traiter la demande du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_601	Service <nom du service Web> : échec de démarrage du workflow avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu démarrer le workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Corrigez le problème et redémarrez le workflow du service Web.
WSH_606	Échec de connexion au serveur LM <nom de domaine> : <nom d'Integration Service> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu se connecter à PowerCenter Integration Service.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_608	Échec d'exécution de la tâche <nom de la tâche> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu exécuter la tâche dans le workflow du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_617	Échec d'invocation pour <ID d'instance de demande> avec l'IP client <adresse IP du client> à l'aide du service <nom du service Web> avec l'ID d'instance <ID d'instance DTM>. Envoi de l'échec SOAP en réponse.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu démarrer le service Web à l'aide de Integration Service PowerCenter et de l'instance du service Web et a renvoyé un message d'échec SOAP au client.

Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'échec SOAP. Corrigez le problème et renvoyez la demande du service Web.
WSH_622	Service <nom du service Web> : échec de mise à jour/ajout du proxy du service au dossier <nom du dossier> du référentiel <nom du référentiel>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu mettre à jour ou ajouter le proxy du service Web au dossier du référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du Repository Service pour plus d'informations.
WSH_706	Échec de connexion au référentiel <nom du référentiel> : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu se connecter au référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Revoyez les détails de la connexion. Corrigez le problème et reconnectez-vous.
WSH_721	Échec de démarrage du workflow <nom du workflow>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu démarrer le workflow.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour plus d'informations. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_731	Échec de mise à jour de la liste de proxies du service : <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu mettre à jour la liste de proxies du workflow du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_1005	Le service <nom du service Web> n'est pas disponible.
Explication:	Le workflow du service Web n'est pas activé.
Réponse de l'utilisateur :	Activez le service et redémarrez le workflow du service Web.
WSH_1006	Le contenu envoyé n'est pas valide.
Explication:	Le contenu du message SOAP de la demande du service Web n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le message et renvoyez la demande du service Web.
WSH_1007	L'appelant n'est pas autorisé à invoquer le service.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu démarrer le service Web protégé car les informations de connexion n'étaient pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez les informations de connexion et redémarrez le workflow du service Web.
WSH_1010	Le schéma du préfixe <préfixe de l'espace de noms> est introuvable.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu trouver le préfixe de l'espace de noms pour le schéma. Le WSDL utilisé pour la source ou la cible du service Web n'est peut-être pas valide.

Réponse de l'utilisateur :	Réimportez les définitions source et cible du service Web depuis le WSDL et créez un autre workflow de service Web.
WSH_1011	La source ou la cible du prestataire de services Web contient des versions de métadonnées incompatibles.
Explication:	Les versions des métadonnées source et cible du service Web ne sont pas compatibles. La source et la cible doivent être compatibles.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez la même méthode pour créer les définitions source et cibles dans un workflow du service Web. Utilisez le même style de codage pour les messages d'entrée et de sortie.
WSH_1012	La source ou la cible du prestataire de services Web contient un type non valide.
Explication:	Un type de données dans le schéma source ou cible du service Web n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Créez la source et la cible du service Web avec le type de données correct.
WSH_1013	La source ou la cible du prestataire de services Web contient une clé non valide. Clé attendue : [nom de la clé].
Explication:	La source ou la cible du service Web contient une colonne de clé non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour plus d'informations. Créez la source ou la cible du service Web avec les colonnes de clé correctes.
WSH_1014	La source ou la cible du prestataire de services Web ne contient pas une clé requise.
Explication:	La source ou la cible du service Web ne contient pas la clé requise.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du workflow pour plus d'informations. Créez la source ou la cible du service Web avec la clé principale ou étrangère appropriée.
WSH_1016	Le workflow du service Web <nom du workflow> n'existe pas ou n'est pas valide.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu trouver le workflow du service Web dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le workflow est un service Web valide et redémarrez le workflow du service Web.
WSH_1017	Nom de schéma non valide : le schéma <nom du schéma XML> n'est pas importé par le WSDL pour le workflow du service <nom du workflow>.
Explication:	Le concepteur n'a pas pu importer la source ou la cible depuis le WSDL car un nom de schéma n'est pas valide.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le journal du référentiel pour plus d'informations. Réimportez la source et la cible depuis le WSDL.
WSH_1026	Échec de lecture à partir du flux d'entrée.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu lire le message de la demande du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que PowerCenter Integration Service est en cours d'exécution. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_1027	Échec d'analyse du message MIME.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu analyser le message MIME.

Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le type de MIME correct si vous ajoutez une pièce jointe MIME à la demande du service Web.
WSH_1070	ClientIP <adresse IP du client> de la demande <ID d'instance de demande> : échec de lecture du message du client pour le service <nom du service Web> avec une charge de <taille de la charge>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu lire le message du client.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez qu'Integration Service PowerCenter est en cours d'exécution. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_1071	ClientIP <adresse IP du client> de la demande <ID d'instance de demande> : échec de décodage du codage du client pour le service <nom du service Web>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu traduire le codage SOAP du message de la demande.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le style de codage est valide et que la source et la cible ont le même style de codage.
WSH_1072	ClientIP <adresse IP du client> de la demande <ID d'instance de demande> : échec de lecture du message du client pour le service <nom du service Web> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu lire le message de la demande du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Vérifiez qu'Integration Service PowerCenter est en cours d'exécution. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_1077	Échec d'envoi de la demande <ID d'instance de demande> avec ClientIP <adresse IP du client> à l'instance de workflow du service.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu envoyer la demande du service Web.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la connexion entre le hub de services Web et Integration Service PowerCenter. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_1078	ClientIP <adresse IP du client> de la demande <ID d'instance de demande> : Échec d'envoi de la réponse du client pour le service <nom du service Web> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu envoyer la réponse au client.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_1079	Service <nom du service Web> : la connexion à la source du service Web a été réinitialisée à cause d'une erreur <message d'erreur>.
Explication:	La connexion à la source du service Web a été réinitialisée à cause de l'erreur décrite dans le message.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Vérifiez la connexion entre le hub de services Web et Integration Service PowerCenter. Renvoyez la demande du service Web.
WSH_1084	La demande contient un codage non valide.
Explication:	Le style de codage du message de la demande du service Web n'est pas valide.

Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le style de codage du message et renvoyez la demande.
WSH_1104	Échec de l'opération statistique du service <nom de l'opération> avec l'erreur <message d'erreur>.
Explication:	L'opération du service Web a échoué.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSH_1124	Service <nom du service Web> : schéma de l'espace de noms <espace de noms> introuvable.
Explication:	Le hub de services Web n'a pas pu trouver le schéma de l'espace de noms.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'espace de noms inclus dans le message est correct et renvoyez la demande.
WSH_1126	Service <nom du service Web> : la demande ou la réponse avec la pièce jointe n'est pas prise en charge pour le style de codage RPC.
Explication:	Vous ne pouvez pas ajouter de pièce jointe à un message de demande ou de réponse utilisant la liaison RCP SOAP.
Réponse de l'utilisateur :	Pour ajouter une pièce jointe à un message de demande ou de réponse, utilisez la liaison MIME.
WSH_1127	Service <nom du service Web> : espace de noms de la liaison incohérent entre la source et la cible du prestataire de services Web.
Explication:	Le style de la liaison pour les messages source et cible doit être le même.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le style de la liaison de la source ou la cible afin qu'ils correspondent.
WSH_1128	Service <nom du service Web> : espace de noms de la liaison non défini.
Explication:	Le message de la demande ne comprend pas l'espace de noms de la liaison. L'espace de noms de la liaison est requis dans un message de demande.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez l'espace de noms de la liaison dans le message et renvoyez la demande.
WSH_1129	Service <nom du service Web> : le message <message> n'a pas de contenu.
Explication:	Le message SOAP inclus dans la demande n'a pas de contenu.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez un contenu au message et renvoyez la demande.
WSH_1137	Le dossier <nom du dossier> n'existe pas dans le référentiel <nom du référentiel>.
Explication:	Le nom du dossier n'est pas valide et est introuvable dans le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un nom de dossier valide.

WSH_1138	Un dépassement de délai de service non valide est spécifié pour le workflow <nom du workflow>. La valeur par défaut <valeur de dépassement de délai> est utilisée.
Explication:	La valeur de dépassement de délai définie pour le workflow n'est pas valide. Le hub de services Web utilisera la valeur de dépassement de délai par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas utiliser la valeur par défaut, définissez une valeur valide pour la propriété Dépassement de délai du workflow. Sinon, définissez la valeur à 0 pour désactiver la durée du dépassement de délai. Les valeurs négatives ne sont pas valides. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_1140	Une exécution d'instance maximale par hub non valide est spécifiée pour le workflow <nom du workflow>. La valeur par défaut <nombre maximal d'exécutions par hub> est utilisée.
Explication:	La valeur définie pour la propriété Nombre maximal d'exécutions par hub du workflow n'est pas valide. Le hub de services Web utilisera la valeur par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas utiliser la valeur par défaut, définissez une valeur valide pour la propriété Nombre maximal d'exécutions par hub du workflow. Les valeurs négatives ne sont pas valides. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_1141	Une durée de service non valide est spécifiée pour le workflow <nom du workflow>. La valeur par défaut <valeur seuil de durée de service> est utilisée.
Explication:	La valeur définie pour la propriété Seuil de durée de service du workflow n'est pas valide. Le hub de services Web utilisera la valeur par défaut.
Réponse de l'utilisateur :	Si vous ne voulez pas utiliser la valeur par défaut, définissez une valeur valide pour la propriété Seuil de durée de service du workflow. Les valeurs négatives ne sont pas valides. Redémarrez le workflow du service Web.
WSH_1142	Le dossier <nom du dossier> n'est pas correctement formaté. Utilisez « [repository_name:]folder_name » et le nom du référentiel est requis lorsque le hub est associé à plusieurs référentiels.
Explication:	Le format du nom de dossier fourni n'est pas valide. Si le hub de services Web est associé à plusieurs référentiels, le nom du référentiel doit être fourni avec le nom du dossier au format <nom du référentiel>:<nom du dossier>.
Réponse de l'utilisateur :	Corrigez le nom du dossier pour qu'il contienne le nom du référentiel et redémarrez le workflow.
WSH_1143	Le référentiel <nom du référentiel> n'est pas associé au hub de services Web.
Explication:	Le référentiel n'est pas associé au hub de services Web. Le hub de services Web nécessite un référentiel associé.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un référentiel associé au hub de services Web.
WSH_1149	Les valeurs uniques et créées sont nécessaires pour une demande PasswordDigest.
Explication:	La demande du service Web utilise un mot de passe condensé, mais le mot de passe ne comprend pas la valeur unique ou l'horodatage créé.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la demande afin que l'élément UsernameToken du message SOAP contienne les valeurs des éléments uniques et créés.

WSH_1150	La valeur unique fournie a été utilisée. Indiquez une nouvelle valeur unique pour cette connexion.
Explication:	La demande du service Web utilise un mot de passe condensé, mais le mot de passe comprend une valeur unique non valide car elle a été utilisée.
Réponse de l'utilisateur :	Les valeurs uniques ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Modifiez la demande afin que l'élément UsernameToken du message SOAP contienne une nouvelle valeur unique.
WSH_1151	L'horodatage créé fourni a expiré ou a été modifié.
Explication:	La demande du service Web utilise un mot de passe condensé, mais le mot de passe comprend une valeur d'horodatage créée non valide car elle a expiré ou a été modifiée.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la demande afin que l'élément UsernameToken du message SOAP contienne une nouvelle valeur d'horodatage créée.
WSH_1152	Les valeurs uniques et créées ne doivent pas être indiquées pour une demande PasswordText.
Explication:	Le workflow du service Web utilise un mot de passe texte, mais le mot de passe comprend une valeur unique et un horodatage créé. La valeur unique et l'horodatage créé ne peuvent pas être utilisés avec un mot de passe texte.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la demande afin que l'élément UsernameToken du message SOAP ne contienne pas les valeurs des éléments uniques et créés.
WSH_1153	La demande de mot de passe est de type inconnu. La demande doit être de type PasswordDigest ou PasswordText.
Explication:	L'attribut Type de mot de passe contient une valeur non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la demande afin que l'attribut Type de l'élément de mot de passe du message SOAP contienne la valeur PasswordText ou PasswordDigest selon le type de mot de passe que vous voulez utiliser. Si l'attribut n'est pas défini, le hub de services Web utilise le type de mot de passe PasswordText.
WSH_1154	Les informations de connexion fournies ne sont pas valides.
Explication:	Les informations du compte utilisateur dans l'élément UsernameToken du message SOAP ne sont pas valides.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez la demande afin que l'élément UsernameToken du message SOAP contienne les valeurs de connexion correctes.
WSH_95063	Impossible de se connecter au référentiel <nom du référentiel> avec le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués.
Explication:	Cela se produit lorsque vous utilisez un nom d'utilisateur ou un mot de passe non valide pour vous connecter à un référentiel afin de réaliser une opération de service Web par lots.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour vous connecter au référentiel.

Messages WSP

WSP_33002

Échec d'obtention de l'attribut <nom de l'attribut>.

Explication: Un attribut de session pour la source ou la cible du prestataire de services Web contient des incohérences.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

WSP_33006

Le mappage contient plusieurs sources de prestataire de services Web.

Explication: Vous avez essayé d'exécuter une session contenant plusieurs sources de prestataire de services Web.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez le mappage afin qu'il ne contienne qu'une seule source de prestataire de services Web.

WSP_33007

Le mappage contient plusieurs cibles de prestataire de services Web.

Explication: Vous avez essayé d'exécuter une session contenant plusieurs cibles de sortie de prestataire de services Web.

Réponse de l'utilisateur : Modifiez le mappage afin qu'il ne contienne qu'une seule cible de sortie de prestataire de services Web. Le mappage peut contenir plusieurs cibles défaillantes et plusieurs instances d'une même cible de sortie.

WSP_33008

Mémoire insuffisante.

Explication: La machine de Integration Service est à court de mémoire.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez l'utilisation de la mémoire de la machine. Les autres processus utilisent peut-être trop de mémoire. Fermez les applications inutiles et redémarrez le système. Vous devrez peut-être augmenter l'espace d'échange libre.

WSP_33009

Clé valide des options en temps réel introuvable. Impossible d'exécuter cette session du service Web. Obtenez une clé des options en temps réel valide.

Explication: La licence en temps réel a expiré, ou vous n'avez pas appliqué la clé de licence au fichier de licence.

Réponse de l'utilisateur : Appliquez la clé de licence en temps réel actuelle au fichier de licence. Si vous n'avez pas de licence, contactez le support client international Informatica.

WSP_34007

Échec de constitution du message d'accusé de réception.

Explication: Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur : Contactez le support client international Informatica.

WSP_34008

Échec d'analyse du message.

Explication: Integration Service a reçu un message non valide du hub de services Web.

Réponse de l'utilisateur : Vérifiez le programme de l'application cliente.

WSP_34010	Échec de constitution du message de données.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la création du message à envoyer au hub de services Web. Le message contient peut-être des données incohérentes.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session. Exécutez le débogueur pour consulter les données.
WSP_34011	Échec de constitution du message de fin de fichier (eof).
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors du traitement de la fin du fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WSP_34014	Échec d'initialisation de la connexion, code de statut <code>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant l'initialisation d'une connexion au hub de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_34015	Échec de désinitialisation de la connexion, code de statut <code>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la déconnexion du hub de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_34016	Échec de lecture des données, code de statut <code>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la lecture depuis le hub de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_34017	Échec d'écriture des données, code de statut <code>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant l'écriture vers le hub de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_34018	Échec de purge des données, code de statut <code>, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur durant la purge vers le hub de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_34019	Échec de sérialisation des données, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire le message sur le cache de récupération. La machine d'Integration Service est peut-être à court d'espace disque disponible.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire. Vérifiez l'espace disponible sur la machine d'Integration Service.

WSP_34020	Échec de désérialisation des données, message d'erreur <message d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu lire le message du cache de récupération. Le message peut être non valide.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_34030	Doit avoir le contexte du workflow pour exécuter cette session.
Explication:	Vous avez essayé d'exécuter le débogueur sur un mappage ou une session réutilisable qui a une source ou une cible de prestataire de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Vous devez exécuter le débogueur sur l'instance de session dans le workflow contenant les informations du service.
WSP_34034	Une erreur s'est produite lors de la récupération des informations du service depuis le référentiel.
Explication:	Le hub de services Web a rencontré une erreur lors de la récupération des informations du service depuis le référentiel.
Réponse de l'utilisateur :	Utilisez le gestionnaire de workflow pour vérifier que le hub de services Web est enregistré sur le référentiel.
WSP_35001	Impossible de récupérer l'attribut du dossier de cache pour la partition du lecteur <numéro de partition>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSP_35002	Le dossier de cache spécifié pour la partition du lecteur <numéro de partition> n'est pas valide.
Explication:	Le dossier du cache de récupération indiqué pour la source XML configurée pour utiliser le lecteur du prestataire de services Web pour XML est soit non valide, soit inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom et l'emplacement du dossier du cache de récupération.
WSP_35003	La partition du lecteur <numéro de partition> n'a pas pu réaliser l'enregistrement pour la récupération.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSP_35005	La partition du lecteur <numéro de partition> n'a pas pu mettre le message en cache.
Explication:	Vous exécutez une session en mode récupération et Integration Service n'a pas pu mettre le message du prestataire de services Web en cache. Il est possible qu'Integration Service n'ait écrit qu'une partie du message dans le cache de récupération avant que la session n'échoue.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.

WSP_35006	La partition du lecteur <numéro de partition> n'a pas pu tronquer le cache de messages au dernier message sérialisé : <texte du message>.
Explication:	La session a échoué et Integration Service n'a pas pu tronquer le message partiel dans le cache.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_35008	La partition du lecteur <numéro de partition> n'a pas pu vider le cache : <texte du message>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la purge du cache de messages.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur supplémentaire.
WSP_35010	La partition du lecteur <numéro de partition> n'a pas pu réaliser la désinscription pour la récupération.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSP_35012	Échec de fermeture du point de contrôle.
Explication:	Integration Service n'a pas pu valider les messages sur la cible lorsqu'il a atteint la condition d'interruption spécifiée dans les propriétés de session. Échec de la session.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_35013	Échec d'initialisation de l'analyseur XML <ID de partition>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'initialisation de l'analyseur XML.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages connexes du journal de session.
WSP_35015	Échec d'initialisation de l'analyseur de fichiers plats <ID de partition>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'initialisation du lecteur de fichiers plats.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_35017	Échec d'analyse de l'analyseur XML <ID partition>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'analyse du fichier XML.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_35018	Échec de récupération de l'analyseur de fichier <ID de partition>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'analyse du fichier plat.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.

WSP_35019	Échec de désinitialisation de l'analyseur XML <ID de partition>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la désinitialisation de l'analyseur XML.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_35020	Erreur lors du renseignement des champs du message.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
WSP_35021	MsgCount ne peut pas être supérieur à 1 pour le service bidirectionnel non WS Aware.
Explication:	La session demande-réponse contient un fichier plat ou une source XML avec le type de lecteur modifié en lecteur du prestataire de services Web. Le hub de services Web peut traiter un message par session. Si le nombre de message est supérieur à 1 pour ce type de session, la session échoue.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez le nombre de messages à 1 dans les propriétés du lecteur.
WSP_36002	La partition <numéro de partition> de la cible du dispositif d'écriture <nom de la cible> n'a pas pu initialiser le générateur de fichiers plats.
Explication:	Le dispositif d'écriture du prestataire de services Web pour les fichiers plats n'a pas pu créer le fichier plat cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_36003	La partition <numéro de partition> de la cible du dispositif d'écriture <nom de la cible> n'a pas pu initialiser le générateur XML.
Explication:	Le dispositif d'écriture du prestataire de services Web pour XML n'a pas pu créer le fichier XML cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_36004	La partition <numéro de partition> du groupe <groupe cible> de la cible du dispositif d'écriture <nom de la cible> n'a pas pu traiter les messages du fichier plat.
Explication:	Le dispositif d'écriture du prestataire de services Web pour les fichiers plats n'a pas pu traiter le message du fichier plat.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_36005	La partition <numéro de partition> du groupe <groupe cible> de la cible du dispositif d'écriture <nom de la cible> n'a pas pu traiter les messages XML.
Explication:	Le dispositif d'écriture du prestataire de services Web pour XML n'a pas pu traiter le message XML.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.

WSP_36006	La partition <numéro de partition> du groupe <groupe cible> de la cible du dispositif d'écriture <nom de la cible> n'a pas pu traiter la fin du fichier.
Explication:	Le dispositif d'écriture du prestataire de services Web pour XML a rencontré une erreur lors du traitement de la fin du fichier (EOF) pour le groupe cible.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_36007	La partition <numéro de partition> du groupe <groupe cible> de la cible du dispositif d'écriture <nom de la cible> n'a pas pu traiter la fin du XML.
Explication:	Le dispositif d'écriture du prestataire de services Web pour XML n'a pas pu envoyer le message XML au hub de services Web.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez les messages supplémentaires du journal de session.
WSP_36008	Dossier de cache non valide dans la partition <numéro de partition> cible <nom de la cible> du dispositif d'écriture.
Explication:	Le dossier de cache cible XML indiqué dans les propriétés de session est soit non valide, soit inexistant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez le nom du dossier du cache XML.
WSP_36010	Échec d'obtention de la clé du message <clé>.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.

CHAPITRE 23

Codes de message X

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Messages XMLR, 553](#)
- [Messages XMLW, 554](#)

Messages XMLR

XMLR_82061	Erreur : le colonne {column name} de la vue {XML view} est introuvable et ne peut être NULL. La ligne ne sera pas traitée.
Explication:	Des données manquent dans le document XML pour une colonne requise. La colonne ne peut pas être NULL dans le document d'instance XML.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le document XML pour qu'il comprenne les données d'instance correctes pour le schéma.
XMLR_82065	Erreur : la ligne de la vue XML [{XML view name}] n'est pas valide car la colonne de la clé principale [{column name}] et celle de la clé étrangère [{column name}] sont de types différents.
Explication:	La clé principale et la clé étrangère doivent avoir le même type de données.
Réponse de l'utilisateur :	Configurez la clé principale et la clé étrangère pour qu'elles aient le même type de données.
XMLR_82078	Erreur fatale : une longueur infinie est définie pour xsd:string pour la colonne [nom de la colonne] du groupe [nom du groupe]. Modifiez la taille en définissant une valeur appropriée.
Explication:	Il existe une différence entre le type de données de la source XML et le qualificateur de source. Le port source est un type de données de chaîne avec une précision infinie. Le port du qualificateur de source prend une valeur finie. Cela se produit lorsque la source XML est créée à partir d'un fichier XML et non à partir d'un schéma XML.
Réponse de l'utilisateur :	Définissez une valeur de colonne finie pour la précision de la chaîne dans la source XML, puis recréez le qualificateur de source.

Messages XMLW

XMLW_31001	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'initialisation de l'environnement XML.
Explication:	La fonction qui initialise l'environnement XML a renvoyé un code d'échec.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que l'environnement XML est correctement configuré, par exemple les variables de l'environnement sont correctement paramétrées, les fichiers .dll se trouvent au bon emplacement sous Windows ou dans les bonnes bibliothèques partagées sous UNIX, et les fichiers .dat de prise en charge sont présents.
XMLW_31002	Une erreur s'est produite lors de la tentative d'initialisation du gestionnaire XML.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer et initialiser des objets.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur précédent pour connaître les raisons de l'échec.
XMLW_31003	Une erreur s'est produite lors de la tentative de désinitialisation de l'environnement XML.
Explication:	Integration Service n'a pas pu désinitialiser l'environnement XML.
Réponse de l'utilisateur :	Consultez le message d'erreur précédent pour connaître les raisons de l'échec.
XMLW_31004	Le champ <nom du champ> ayant l'identifiant de référentiel <numéro d>ID> ne doit pas appartenir au groupe XML <numéro du groupe> appelé <groupe>.
Explication:	L'ensemble de champs appartenant au groupe XML dans le message se trouve dans un groupe incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez la définition cible dans le concepteur pour vérifier l'emplacement des champs appartenant au groupe. Sinon, contactez le support client international Informatica.
XMLW_31005	Le groupe XML <groupe> ne comporte aucun champ.
Explication:	Chaque groupe XML doit comprendre au moins un champ. Le référentiel contient des incohérences.
Réponse de l'utilisateur :	Réimportez la cible. Sinon, contactez le support client international Informatica.
XMLW_31006	Il y avait déjà une ligne insérée dans la sortie pour le groupe le plus élevé. Rejet de la ligne n° <numéro de ligne>.
Explication:	Le groupe le plus élevé ne doit contenir qu'une ligne de données car le fichier XML ne peut avoir qu'une racine.
Réponse de l'utilisateur :	Assurez-vous que les données de ce groupe se limitent à une seule ligne.
XMLW_31007	La ligne n° <numéro de la ligne> a la valeur NULL PK pour le groupe XML <groupe>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML a reçu des données pour une clé principale null.
Réponse de l'utilisateur :	La clé principale ne peut pas être null. Recherchez les incohérences dans les données et le mappage. Exécutez le débogueur.

XMLW_31008	La ligne n° <numéro de la ligne> a la valeur NULL FK pour le groupe NOT TOPMOST XML <groupe>.
Explication:	La clé étrangère est null et ne peut trouver la ligne parent. Les lignes du groupe enfant doivent être reliées au groupe parent par des relations de clé principale-étrangère.
Réponse de l'utilisateur :	Recherchez les incohérences dans les données et le mappage. Exécutez le débogueur.
XMLW_31009	Erreur inattendue lors du traitement de la définition du schéma <définition du schéma>.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de l'analyse pendant la tentative de nouvelle création de la structure de définition cible XML à partir des métadonnées.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31010	Une erreur inattendue s'est produite lors de la tentative de définition de la valeur de l'élément <élément XML> avec le mappage XML <mappage XML> sur <valeur>.
Explication:	Erreur interne. Vous avez essayé de définir une valeur pour l'élément. Cela peut être dû à une valeur incorrecte ou à un processus à court de mémoire.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31011	Une erreur s'est produite lors de la tentative de conversion des données pour l'identifiant du référentiel <numéro d'ID> du champ <nom du champ> de la ligne <numéro de ligne> en texte.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu convertir les données en texte.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages précédents dans le journal. Contactez ensuite le support client international Informatica.
XMLW_31012	Impossible d'enregistrer le groupe XML <groupe> pour la cible <instance cible> - aucune définition de groupe correspondante trouvée dans la cible.
Explication:	Erreur interne. La cible a demandé un groupe qui n'existe pas.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31013	Valeur d'attribut inconnue (ou interdite) <valeur> pour l'attribut <nom d'attribut>. Contrôlez une éventuelle corruption des données du référentiel.
Explication:	Ni les premières, ni les dernières valeurs n'ont été enregistrées dans le référentiel du fait d'incohérences dans ce dernier.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31014	Erreur inattendue lors de la génération du texte XML pour la ligne supprimée de l'arborescence DOM. La valeur PK de la ligne est <valeur>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML a rencontré des erreurs lors de la génération du code pour les valeurs.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez le débogueur pour vérifier si les données contiennent des incohérences. Contactez le support client international Informatica.

XMLW_31016	Erreur inconnue lors de la génération du texte XML de sortie.
Explication:	Integration Service a rencontré une erreur lors de la tentative de génération de la sortie XML.
Réponse de l'utilisateur :	Exécutez le débogueur pour vérifier les données. Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31017	Le texte du mappage <texte du mappage> pour le champ <nom du champ> de la cible XML <instance cible> n'est pas valide pour la page de code de la cible <page de code>. Le code de caractère ayant échoué est <numéro de caractère dans Unicode>.
Explication:	Au moment de l'initialisation, Integration Service a découvert que le texte du mappage ne se trouve pas dans la page de code cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le mappage XML est compatible avec la page de code cible.
XMLW_31018	Une erreur inattendue s'est produite lors de l'initialisation du générateur de sortie XML.
Explication:	Erreur interne.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31019	Erreur lors de l'initialisation du fichier de sortie pour la cible XML <nom de la cible>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu créer de fichier de sortie.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le chemin d'accès au fichier de sortie existe et est correct. Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant. Vérifiez les autorisations d'écriture sur le fichier de sortie.
XMLW_31020	Impossible de trouver un groupe XML pour le bloc de lignes d'entrée. Erreur fatale.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML ne peut pas trouver le groupe approprié correspondant au bloc de données.
Réponse de l'utilisateur :	Réexécutez la session. Si elle échoue, contactez le support client international Informatica.
XMLW_31021	Une erreur est survenue durant le traitement de la fin de fichier pour le groupe <groupe> de la cible XML <instance cible>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML a rencontré des erreurs lors du traitement de la fin du fichier (EOF) pour le groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31022	Erreur fatale lors de la purge vers le fichier <nom du fichier>. Le message d'erreur système est <message d'erreur>.
Explication:	Échec du dispositif d'écriture XML avec le message du système d'exploitation pendant l'écriture sur le fichier.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture sur le fichier, l'espace disque disponible et l'existence du chemin d'accès au fichier. Consultez le message d'erreur système d'exploitation et contactez l'administrateur système.
XMLW_31023	Erreur lors de l'initialisation de l'objet DOM XML.
Explication:	Erreur interne.

Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31024	Erreur lors du transfert du fichier indexé pour la cible XML <instance cible> via FTP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transférer le fichier XML via FTP.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations FTP, le chemin d'accès au répertoire, la connexion réseau et que le serveur FTP est en cours d'exécution. Réexécutez la session.
XMLW_31026	Erreur fatale lors de l'ouverture du fichier <nom du fichier> pour la sortie XML.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu ouvrir le fichier. Cela peut être dû au fait que le fichier n'avait pas d'autorisation d'écriture. Le chemin d'accès au fichier est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture du fichier, le chemin d'accès au répertoire, l'espace disque et que le fichier existe.
XMLW_31027	Erreur fatale lors de la fermeture du fichier de sortie XML <nom du fichier>. Le message d'erreur système est <message d'erreur>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu fermer le fichier de sortie XML. Cela peut être dû au fait que le fichier n'avait pas d'autorisation d'écriture. Le chemin d'accès au fichier est incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez le message du système d'exploitation.
XMLW_31029	Impossible de localiser les fonctions d'initialisation/désinitialisation XML dans la DLL <nom du fichier .dll>.
Explication:	Le fichier .dll XML ne contient pas les fonctions d'initialisation et de désinitialisation.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le fichier .dll est le fichier correct envoyé avec le produit. Si ce n'est pas le bon fichier, contactez le support client international Informatica.
XMLW_31030	Le champ FK <nom du champ> pour le groupe <groupe> doit être projeté, c'est-à-dire qu'il lui faut un champ d'entrée.
Explication:	La clé étrangère doit être connectée au mappage.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que le mappage et la clé étrangère sont connectés. Contactez le support client international Informatica.
Explication:	La cible n'est pas définie comme étant une cible fichier plat ou XML. Il s'agit d'un objet non défini.
Réponse de l'utilisateur :	Contactez le support client international Informatica.
XMLW_31040	Le champ <nom du champ> du groupe XML *ROOT* <groupe> est projeté alors que le champ PK ne l'est pas.
Explication:	Erreur interne. Si la clé principale n'est pas connectée, aucun des champs ne doit être connecté. Si la clé principale est connectée, d'autres champs peuvent être connectés.
Réponse de l'utilisateur :	Connectez le champ PK du groupe racine.

XMLW_31041	La clé étrangère du groupe <groupe> et la clé principale du groupe parent <groupe> doivent toutes deux avoir ou non un champ d'entrée.
Explication:	Erreur interne. Si vous connectez la clé principale du groupe racine, la clé étrangère de tous les groupes enfants immédiats doit être connectée, sauf si les champs du groupe enfant n'ont pas de valeurs d'entrée. Si la clé principale n'est pas connectée, aucun champ ne peut être connecté.
Réponse de l'utilisateur :	Validez le mappage et réexécutez la session. Sinon, contactez le support client international Informatica.
XMLW_31043	FK est le seul champ projeté du groupe <groupe>.
Explication:	Vous exécutez une session sur un mappage avec une cible XML. La clé étrangère dans le groupe désigné est le seul champ projeté dans ce groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Modifiez le mappage pour projeter d'autres champs dans le groupe indiqué.
XMLW_31047	Erreur MQ survenue durant la purge de la sortie XML.
Explication:	Integration Service n'a pas pu traiter les données XML à partir de la file d'attente WebSphere MQ.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les paramètres de l'environnement WebSphere MQ sont corrects, que la file d'attente indiquée dans les propriétés de la connexion de la file d'attente existe et que les propriétés de la connexion sont valides.
XMLW_31056	Erreur fatale lors de l'ouverture de la file d'attente WebSphere MQ <file d'attente> pour la sortie XML.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir la file d'attente WebSphere MQ.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que les paramètres de l'environnement WebSphere MQ sont corrects, que la file d'attente indiquée dans les propriétés de la connexion de la file d'attente existe et que les propriétés de la connexion sont valides.
XMLW_31059	Erreur fatale renvoyée lors de la fermeture du document XML <nom de la cible> après purge/validation incrémentielle.
Explication:	Le serveur d'intégration n'a pas pu fermer le fichier cible XML. Il est possible que le fichier n'ait pas d'autorisation d'écriture ou que le chemin d'accès au fichier soit incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
XMLW_31060	Erreur fatale <numéro d'erreur> survenue durant la purge de la sortie XML <nom de la cible>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu écrire de données sur un fichier cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture sur le fichier, l'espace disque disponible et l'existence du chemin d'accès au fichier. Pour plus d'informations, consultez les autres messages d'erreur.
XMLW_31061	Erreur fatale <numéro d'erreur> survenue durant la fermeture du document XML <nom de la cible>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu fermer le fichier cible XML. Il est possible que le fichier n'ait pas d'autorisation d'écriture ou que le chemin d'accès au fichier soit incorrect.

Réponse de l'utilisateur :	Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
XMLW_31063	Erreur fatale <numéro d'erreur> survenue durant l'ouverture de la liste de fichiers <cible>.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu ouvrir la liste de fichiers. Il est possible que le fichier n'ait pas d'autorisations d'écriture ou que le chemin d'accès au fichier soit incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture du fichier, le chemin d'accès au répertoire, l'espace disque disponible ou l'existence du fichier.
XMLW_31064	Erreur fatale lors du transfert du fichier local <nom du fichier> vers l'emplacement distant <chemin> via FTP. La liste de fichiers ne sera pas produite.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transférer le fichier XML via FTP pour produire une liste de fichiers à l'emplacement distant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations FTP, le chemin d'accès au répertoire, les connexions réseau et que le serveur FTP est en cours d'exécution.
XMLW_31065	Erreur fatale <numéro d'erreur> lors de l'ouverture d'une connexion FTP pour une liste de fichiers <nom du fichier>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir une connexion FTP pour une source utilisant une liste de fichiers.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations FTP, le chemin d'accès au répertoire, les connexions réseau et que le serveur FTP est en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez les autres messages d'erreur.
XMLW_31066	Erreur fatale <numéro d'erreur> durant la génération de la liste de fichiers.
Explication:	Integration Service n'a pas pu générer une liste de fichiers. Il est possible que le fichier n'ait pas d'autorisation d'écriture ou que le chemin d'accès au fichier soit incorrect.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture du fichier, le chemin d'accès au répertoire, l'espace disque disponible ou l'existence du fichier. Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
XMLW_31078	Erreur : l'option « Sortie XML lors de la purge/validation » pour la session MQ n'est plus prise en charge. Ouvrez ce mappage dans le concepteur et modifiez l'instance cible XML. Changez la valeur de la propriété « Lors de la validation » en « Créer un document ».
Explication:	Vous utilisez une session MQ mise à niveau qui utilise l'attribut Sortie XML lors de la purge/validation. PowerCenter ne prend plus cette option en charge.
Réponse de l'utilisateur :	Ouvrez le mappage. Modifiez l'instance cible XML. Décochez l'option Sortie XML lors de la purge/validation. Choisissez l'option Créer un document pour la propriété Lors de la validation.
XMLW_31079	Erreur : valeur d'attribut Unknown On Commit dans la cible <nom de la cible>. Contrôlez une éventuelle corruption du référentiel.
Explication:	Vous utilisez une session XML mise à niveau qui utilise l'attribut Sortie XML lors de la purge/validation. PowerCenter ne prend plus cette option en charge.
Réponse de l'utilisateur :	Ouvrez le mappage. Modifiez l'instance cible XML. Décochez l'option Sortie XML lors de la purge/validation. Choisissez l'option Créer un document pour la propriété Lors de la validation.

XMLW_31080	Erreur : orphelins rencontrés.
Explication:	Integration Service a rencontré des lignes enfants sans parents dans la transformation Générateur XML.
Réponse de l'utilisateur :	Afin d'éviter l'échec d'une session avec des lignes orphelines, choisissez « Ignorer » pour la propriété de session Gestion des lignes orphelines. Integration Service ignore les lignes orphelines.
XMLW_31086	La ligne <numéro de ligne> du groupe XML <groupe> a plusieurs valeurs de clé étrangère hiérarchique non null. Cette ligne sera abandonnée.
Explication:	Lorsqu'une ligne a deux parents possibles, l'une des clés étrangères de la ligne doit être NULL.
Réponse de l'utilisateur :	Aucune.
XMLW_31089	Erreur : la taille de cache <taille du cache> spécifiée pour la cible XML <nom de la cible> dépasse l'espace d'adresse 32 bits. Elle ne peut être supérieure à <taille du cache> sur un serveur 32 bits.
Explication:	Integration Service utilise un cache de données pour stocker les données de la ligne XML pendant qu'il génère un document XML. La taille du cache est la somme de tous les groupes de l'instance cible XML. Le cache cible XML est trop grand.
Réponse de l'utilisateur :	Réduisez la taille du cache cible dans les propriétés de cible XML.
XMLW_31090	Impossible de créer le fichier d'index <nom du fichier>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu créer l'index du cache XML.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture du fichier, le chemin d'accès au répertoire et l'espace disque disponible. Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
XMLW_31091	Erreur : erreur lors de l'opération du fichier d'index <numéro d'erreur>.
Explication:	Integration Service n'a pas pu écrire sur l'index du cache pour le cache XML.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture du fichier, le chemin d'accès au répertoire et l'espace disque disponible. Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents.
XMLW_31092	Erreur : erreur rencontrée durant la création du document XML.
Explication:	Le dispositif d'écriture XML n'a pas pu écrire de données sur un fichier cible.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations d'écriture sur le fichier, l'espace disque disponible et l'existence du chemin d'accès au fichier. Pour plus d'informations, consultez les autres messages d'erreur.
XMLW_31093	Erreur : erreur rencontrée durant l'établissement de la relation hiérarchique du type.
Explication:	La session n'a pas pu traiter les données XML pour une vue enfant car aucune donnée n'existe pour la vue parent.
Réponse de l'utilisateur :	Contrôlez les incohérences des données, ou modifiez le mappage.

XMLW_31108	Erreur : ligne de départ appropriée introuvable pour le groupe racine XML <groupe> avec une référence circulaire. Aucune sortie n'a été générée.
Explication:	Si la donnée a plusieurs lignes racines avec des références circulaires, mais qu'aucune des lignes racines n'a de clé étrangère null, Integration Service ne pourra pas trouver de ligne de départ.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez que la donnée source a une ligne allant vers la racine et n'étant pas enfant d'un autre groupe.
XMLW_31110	Erreur : ligne dupliquée détectée pour le groupe d'occurrence simple <groupe>, avec le groupe parent <groupe parent>.
Explication:	Integration Service a détecté une ligne dupliquée dans un groupe.
Réponse de l'utilisateur :	Afin d'éviter l'échec de la session pour des lignes dupliquées, définissez la propriété de session Gestion des lignes dupliquées sur Première ligne ou Dernière ligne pour la cible.
XMLW_31118	Erreur : le champ FK <clé étrangère> pour le groupe dérivé XML dans la cible XML <nom de la cible> n'est pas projeté. Aucune ligne de sortie pour le groupe ne peut être générée en raison d'informations de type de base manquantes.
Explication:	La session a échoué car la clé étrangère d'un groupe XML dérivé ne contient aucune donnée.
Réponse de l'utilisateur :	Ajoutez un lien vers la clé étrangère dans le mappage.
XMLW_31210	Erreur fatale lors du transfert du fichier local <nom du fichier> vers l'emplacement distant <chemin> via SFTP. La liste de fichiers ne sera pas produite.
Explication:	Integration Service n'a pas pu transférer le fichier XML via SFTP pour produire une liste de fichiers à l'emplacement distant.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations SFTP, le chemin d'accès au répertoire, les connexions réseau et que le serveur SFTP est en cours d'exécution.
XMLW_31211	Erreur fatale lors de l'ouverture du fichier de liste distante <nom du fichier> avec SFTP.
Explication:	Integration Service n'a pas pu ouvrir une connexion SFTP pour une source utilisant une liste de fichiers.
Réponse de l'utilisateur :	Vérifiez les autorisations SFTP, le chemin d'accès au répertoire, les connexions réseau et que le serveur SFTP est en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez les autres messages d'erreur.