



Informatica®
10.4.0

メッセージリファレンス

Informatica、Informatica ロゴ、および PowerExchange は、米国およびその他の国における Informatica LLC の商標または登録商標です。Informatica の商標の最新リストは、Web (<https://www.informatica.com/trademarks.html>) にあります。その他の企業名および製品名は、それぞれの企業の商標または登録商標です。

本ソフトウェアまたはドキュメントの一部は、次のサードパーティが有する著作権に従います（ただし、これらに限定されません）。Copyright DataDirect Technologies. All rights reserved. Copyright (C) Sun Microsystems. All rights reserved. Copyright (C) RSA Security Inc. All rights reserved. Copyright (C) Ordinal Technology Corp. All rights reserved. Copyright (C) Aandacht c.v. All rights reserved. Copyright Genivia, Inc. All rights reserved. Copyright Isomorphic Software. All rights reserved. Copyright (C) Meta Integration Technology, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Intalio. All rights reserved. Copyright (C) Oracle. All rights reserved. Copyright (C) Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Copyright (C) DataArt, Inc. All rights reserved. Copyright (C) ComponentSource. All rights reserved. Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Copyright (C) Rogue Wave Software, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Teradata Corporation. All rights reserved. Copyright (C) Yahoo! Inc. All rights reserved. Copyright (C) Glyph & Cog, LLC. All rights reserved. Copyright (C) Thinkmap, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Clearpace Software Limited. All rights reserved. Copyright (C) Information Builders, Inc. All rights reserved. Copyright (C) OSS Nokalva, Inc. All rights reserved. Copyright Edifecs, Inc. All rights reserved. Copyright Cleo Communications, Inc. All rights reserved. Copyright (C) International Organization for Standardization 1986. All rights reserved. Copyright (C) ej-technologies GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Jaspersoft Corporation. All rights reserved. Copyright (C) International Business Machines Corporation. All rights reserved. Copyright (C) yWorks GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Lucent Technologies. All rights reserved. Copyright (C) University of Toronto. All rights reserved. Copyright (C) Daniel Veillard. All rights reserved. Copyright (C) Unicode, Inc. Copyright IBM Corp. All rights reserved. Copyright (C) MicroQuill Software Publishing, Inc. All rights reserved. Copyright (C) PassMark Software Pty Ltd. All rights reserved. Copyright (C) LogiXML, Inc. All rights reserved. Copyright (C) 2003-2010 Lorenzi Davide, All rights reserved. Copyright (C) Red Hat, Inc. All rights reserved. Copyright (C) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved. Copyright (C) EMC Corporation. All rights reserved. Copyright (C) Flexera Software. All rights reserved. Copyright (C) Jinfonet Software. All rights reserved. Copyright (C) Apple Inc. All rights reserved. Copyright (C) Telerik Inc. All rights reserved. Copyright (C) BEA Systems. All rights reserved. Copyright (C) PDFlib GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Orientation in Objects GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Tanuki Software, Ltd. All rights reserved. Copyright (C) Ricebridge. All rights reserved. Copyright (C) Sencha, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Scalable Systems, Inc. All rights reserved. Copyright (C) jQWidgets. All rights reserved. Copyright (C) Tableau Software, Inc. All rights reserved. Copyright (C) MaxMind, Inc. All rights reserved. Copyright (C) TMate Software s.r.o. All rights reserved. Copyright (C) MapR Technologies Inc. All rights reserved. Copyright (C) Amazon Corporate LLC. All rights reserved. Copyright (C) Highsoft. All rights reserved. Copyright (C) Python Software Foundation. All rights reserved. Copyright (C) BeOpen.com. All rights reserved. Copyright (C) CNRI. All rights reserved.

本製品には、Mozilla (<http://www.mozilla.org/>) によって開発されたソフトウェア、ソフトウェア Copyright (c) The JBoss Group, LLC, all rights reserved、ソフトウェア Copyright (c) 1999-2006 by Bruno Lowagie and Paulo Soares および GNU Lesser General Public License Agreement のさまざまなバージョン (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> で参照できる場合がある) に基づいて許諾されたその他のソフトウェアが含まれています。資料は、Informatica が無料で提供しており、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、Informatica LLC は市場性および特定の目的の適合性の黙示の保証などを含めて、一切の明示的及び黙示的保証の責任を負いません。

本製品には、OpenSSL Toolkit を使用するために OpenSSL Project が開発したソフトウェア（copyright The OpenSSL Project.All Rights Reserved）が含まれています。また、このソフトウェアの再配布は、<http://www.openssl.org> および <http://www.openssl.org/source/license.html> にある使用条件に従います。

本製品には、MetaStuff, Ltd.のソフトウェアが含まれます。Copyright 2001-2005 (C) MetaStuff, Ltd. All Rights Reserved.本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.dom4j.org/license.html>にある使用条件に従います。

本製品には、OSSP UUID ソフトウェアが含まれます。Copyright (C) 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright (C) 2002 The OSSP Project Copyright (C) 2002 Cable & Wireless Deutschland.本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php> にある使用条件に従います。

本製品には、University of Cambridge のが含まれます。Copyright (C) 1997-2007.本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.pcre.org/license.txt> にある使用条件に従います。

本製品には、<http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>、<http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>、<http://www.stlport.org/doc/license.html>、<http://www.asm.ow2.org/license.html>、<http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>、<http://hsqldb.org/web/hsqLicense.html>、<http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>、<http://jung.sourceforge.net/license.txt>、http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html、<http://www.openldap.org/software/release/license.html>、<http://www.libssh2.org>、<http://slf4j.org/license.html>、<http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>、<http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>、<http://antlr.org/license.html>、<http://aopalliance.sourceforge.net/>、<http://www.bouncycastle.org/license.html>、<http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>、<http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>、http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html に基づいて許諾されたソフトウェアが含まれています。<http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>、<http://www.slf4j.org/license.html>、<http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>、<http://www.json.org/license.html>、<http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>、<http://www.postgresql.org/about/license.html>、<http://www.sqlite.org/copyright.html>、<http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>、<http://www.jaxen.org/faq.html>、<http://www.jdom.org/docs/faq.html>、<http://www.slf4j.org/license.html>、<http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/IODBC/License>、<http://www.keplerproject.org/md5/license.html>、<http://www.toedter.com/en/calendar/license.html>、<http://www.edankert.com/bounce/index.html>、<http://www.net-snmp.org/about/license.html>、<http://www.net-snmp.org/about/license.html>、

www.openmdx.org/#FAQ、http://www.php.net/license/3_01.txt、<http://srp.stanford.edu/license.txt>、<http://www.schneier.com/blowfish.html>、<http://www.jmock.org/license.html>、<http://xsom.java.net>、<http://benalman.com/about/license/>、<https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>、<http://www.h2database.com/html/license.html#summary>、<http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>、<http://jdbc.postgresql.org/license.html>、<http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>、<https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>、<http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>、<http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>、<https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>、<https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>、<https://code.google.com/p/lz4/>、<https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>、<http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>、<https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>、<http://www.scala-lang.org/license.html>、<https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>、<http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>、<https://aws.amazon.com/asl/>、<https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>、および <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>。

本製品には、Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>)、Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>)、Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>)、Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms、BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>)、BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>)、MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>)、Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>)、Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>) に基づいて許諾されたソフトウェアが含まれています。

本製品には、ソフトウェア copyright (C) 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers が含まれています。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://j.org/license.html> にある使用条件に従います。本製品には、Indiana University Extreme! Lab によって開発されたソフトウェアが含まれています。詳細については、<http://www.extreme.indiana.edu/>を参照してください。

本製品には、ソフトウェア Copyright (C) 2013 Frank Balluffi and Markus Moeller が含まれています。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、MIT ライセンスの使用条件に従います。

特許については、<https://www.informatica.com/legal/patents.html> を参照してください。

免責: 本文書は、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、Informatica LLC は他社の権利の非侵害、市場性および特定の目的への適合性の黙示の保証などを含めて、一切の明示的および黙示的保証の責任を負いません。Informatica LLC では、本ソフトウェアまたはドキュメントに誤りのないことを保証していません。本ソフトウェアまたはドキュメントに記載されている情報には、技術的に正確な記述や誤植が含まれる場合があります。本ソフトウェアまたはドキュメントの情報は、予告なしに変更されることがあります。

NOTICES

この Informatica 製品（以下「ソフトウェア」）には、Progress Software Corporation（以下「DataDirect」）の事業子会社である DataDirect Technologies からの特定のドライバ（以下「DataDirect ドライバ」）が含まれています。DataDirect ドライバには、次の用語および条件が適用されます。

1. DataDirect ドライバは、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。
2. DataDirect または第三者は、予見の有無を問わず発生した ODBC ドライバの使用に関するいかなる直接的、間接的、偶発的、特別、あるいは結果的損害に対して責任を負わないものとします。本制限事項は、すべての訴訟原因に適用されます。訴訟原因には、契約違反、保証違反、過失、厳格責任、詐称、その他の不法行為を含みますが、これらに限るものではありません。

本マニュアルの情報は、予告なしに変更されることがあります。このドキュメントで問題が見つかった場合は、infa_documentation@informatica.com までご報告ください。

Informatica 製品は、それらが提供される契約の条件に従って保証されます。Informatica は、商品性、特定目的への適合性、非侵害性の保証等を含めて、明示的または黙示的ないかなる種類の保証をせず、本マニュアルの情報を「現状のまま」提供するものとします。

発行日: 2020-02-07

目次

序文	9
Informatica のリソース.....	9
Informatica Network.....	9
Informatica ナレッジベース.....	9
Informatica マニュアル.....	9
Informatica 製品可用性マトリックス.....	10
Informatica Velocity.....	10
Informatica Marketplace.....	10
Informatica グローバルカスタマサポート.....	10
 第 1 章 : Client メッセージ	11
PowerExchange for JMS メッセージ.....	11
PowerExchange for Netezza メッセージ.....	14
PowerExchange for PeopleSoft メッセージ.....	15
PowerExchange for Salesforce.com メッセージ.....	18
PowerExchange for SAP NetWeaver メッセージ.....	20
ソース定義のインポート.....	20
フィルタ条件の検証.....	20
ジョイン条件の検証.....	22
SAP 関数の検証.....	22
ABAP プログラム変数の作成.....	23
ABAP プログラムの消去.....	23
ABAP プログラムの生成とインストール.....	23
SAP マッピングの検証.....	27
SAP マッピングのインポートとエクスポート.....	27
ALE を使用した IDoc に関する作業.....	29
データ移行メッセージ.....	30
ビジネスコンテンツ統合メッセージ.....	31
PowerExchange for SAP NetWeaver BI メッセージ.....	32
PowerExchange for TIBCO メッセージ.....	34
PowerExchange for webMethods メッセージ.....	36
PowerExchange for Web Services メッセージ.....	38
PowerExchange for WebSphere MQ メッセージ.....	40
XML メッセージ.....	41
 第 2 章 : Informatica Administrator メッセージ	44
Informatica Administrator メッセージ.....	44
 第 3 章 : A メッセージコード	48
ADV メッセージ.....	48

ALERT メッセージ.....	48
ATHR メッセージ.....	49
AUTH メッセージ.....	52
AUTHEN メッセージ.....	57
第4章:B メッセージコード.....	58
BAPL メッセージ.....	58
BR メッセージ.....	61
BTree メッセージ.....	64
BW メッセージ.....	66
第5章:C メッセージコード.....	69
CFG メッセージ.....	69
CMD メッセージ.....	79
CMN メッセージ.....	79
CNX メッセージ.....	122
CONF メッセージ.....	122
CSE メッセージ.....	122
CTSDK メッセージ.....	124
第6章:D メッセージコード.....	125
DBGR メッセージ.....	125
DMI メッセージ.....	130
DOM メッセージ.....	133
DS メッセージ.....	135
DSP メッセージ.....	136
第7章:E メッセージコード.....	137
EB 関連メッセージ.....	137
EP メッセージ.....	142
EB 関連メッセージ.....	154
EXP メッセージ.....	154
EXPFN メッセージ.....	161
第8章:F メッセージコード.....	163
FEXP メッセージ.....	163
FR メッセージ.....	165
FTP メッセージ.....	174
第9章:H メッセージコード.....	182
HIER メッセージ.....	182

第 10 章 : I メッセージコード	185
IDM メッセージ	185
IDOC メッセージ	191
第 11 章 : J メッセージコード	206
JDE 関連メッセージ	206
JMS メッセージ	211
JSDK メッセージ	222
JTX メッセージ	223
第 12 章 : L メッセージコード	231
LB メッセージ	231
LDAP 関連メッセージ	232
LDBG メッセージ	237
LGS メッセージ	239
LIC メッセージ	242
LM メッセージ	247
LMTGT メッセージ	264
Lotus Notes メッセージ	267
第 13 章 : M メッセージコード	269
MBC_EXCL メッセージ	269
MDAdapter のメッセージ	271
MDO のメッセージ	272
MMS メッセージ	275
MPSVCCMN メッセージ	276
MQ メッセージ	276
MSRdr 関連メッセージ	287
第 14 章 : N メッセージコード	290
NODE メッセージ	290
NTSERV メッセージ	290
NZRDR メッセージ	298
NZWRT メッセージ	299
第 15 章 : O メッセージコード	302
OBJM メッセージ	302
ODL メッセージ	303
OPT メッセージ	307
第 16 章 : P メッセージコード	319
パーサーのメッセージ	319

PCCL メッセージ.....	320
PCSF メッセージ.....	323
PETL メッセージ.....	341
PMF メッセージ.....	345
PMJVM メッセージ.....	348
PR メッセージ.....	348
PWX メッセージ.....	355
PWXCMD メッセージ.....	357
PWXLog のメッセージ.....	360
PWXNative のメッセージ.....	360
PWXPC メッセージ.....	361
第 17 章: R メッセージコード.....	362
REGEX メッセージ.....	362
REP メッセージ.....	363
REP_CORE メッセージ.....	429
RFC メッセージ.....	429
RR メッセージ.....	431
RS メッセージ.....	433
第 18 章: S メッセージコード.....	437
SAPUTIL メッセージ.....	437
SDKC のメッセージ.....	438
SDKS のメッセージ.....	438
SDKXML メッセージ.....	439
SF メッセージ.....	440
SFDC メッセージ.....	446
SM メッセージ.....	449
SORT メッセージ.....	455
SPC メッセージ.....	458
SQL メッセージ.....	458
SR メッセージ.....	462
第 19 章: T メッセージコード.....	469
TE メッセージ.....	469
TIB メッセージ.....	471
TM メッセージ.....	486
TPTRD 関連メッセージ.....	500
TPTWR 関連メッセージ.....	508
TT メッセージ.....	523
第 20 章: U メッセージコード.....	533
UDT メッセージ.....	533

UM メッセージ.....	538
第 21 章:V メッセージコード.....	546
VAR メッセージ.....	546
第 22 章:W メッセージコード.....	553
WEBM メッセージ.....	553
WRT メッセージ.....	556
WSC メッセージ.....	580
WSH メッセージ.....	583
WSP メッセージ.....	592
第 23 章:X メッセージコード.....	599
XMLR メッセージ.....	599
XMLW メッセージ.....	600

序文

ログに表示されるランタイムエラーについて理解し、エラーに基づいてどんなアクションが実行可能かを学ぶには、『*Informatica*®メッセージリファレンス』を参照してください。このリファレンスにあるエラーメッセージはメッセージコード別にグループ分けされています。

Informatica のリソース

Informatica は、Informatica Network やその他のオンラインポータルを通じてさまざまな製品リソースを提供しています。リソースを使用して Informatica 製品とソリューションを最大限に活用し、その他の Informatica ユーザーや各分野の専門家から知見を得ることができます。

Informatica Network

Informatica Network は、Informatica ナレッジベースや Informatica グローバルカスタマサポートなど、多くのリソースへの入口です。Informatica Network を利用するには、<https://network.informatica.com> にアクセスしてください。

Informatica Network メンバーは、次のオプションを利用できます。

- ナレッジベースで製品リソースを検索できます。
- 製品の提供情報を表示できます。
- サポートケースを作成して確認できます。
- 最寄りの Informatica ユーザーグループネットワークを検索して、他のユーザーと共同作業を行えます。

Informatica ナレッジベース

Informatica ナレッジベースを使用して、ハウツー記事、ベストプラクティス、よくある質問に対する回答など、製品リソースを見つけることができます。

ナレッジベースを検索するには、<https://search.informatica.com> にアクセスしてください。ナレッジベースに関する質問、コメント、ご意見の連絡先は、Informatica ナレッジベースチーム (KB_Feedback@informatica.com) です。

Informatica マニュアル

Informatica マニュアルポータルでは、最新および最近の製品リリースに関するドキュメントの膨大なライブラリを参照できます。マニュアルポータルを利用するには、<https://docs.informatica.com> にアクセスしてください。

製品マニュアルに関する質問、コメント、ご意見については、Informatica マニュアルチーム (infa_documentation@informatica.com) までご連絡ください。

Informatica 製品可用性マトリックス

製品可用性マトリックス (PAM) には、製品リリースでサポートされるオペレーティングシステム、データベースなどのデータソースおよびターゲットが示されています。Informatica PAM は、<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices> で参照できます。

Informatica Velocity

Informatica Velocity は、Informatica プロフェッショナルサービスが開発したヒントとベストプラクティスのコレクションで、多数のデータ管理プロジェクトから得た実体験に基づいています。Informatica Velocity には、世界中の組織と連携してデータ管理ソリューションを計画、開発、デプロイ、管理する Informatica コンサルタントによる集合知を表しています。

Informatica Velocity リソースには、<http://velocity.informatica.com> からアクセスしてください。Informatica Velocity についての質問、コメント、またはアイデアがある場合は、ips@informatica.com から Informatica プロフェッショナルサービスにお問い合わせください。

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace は、お使いの Informatica 製品を拡張したり強化したりするソリューションを検索できるフォーラムです。Marketplace で、Informatica デベロッパーやパートナーからの多数のソリューションを活用すれば、生産性を向上したり、プロジェクトでの実装時間を短縮したりできます。Informatica Marketplace は、<https://marketplace.informatica.com> からアクセスしてください。

Informatica グローバルカスタマサポート

電話または Informatica Network からグローバルサポートセンターに連絡できます。

各地域の Informatica グローバルカスタマサポートの電話番号は、Informatica Web サイト (<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>) を参照してください。

Informatica Network でオンラインサポートリソースを見つけるには、<https://network.informatica.com> にアクセスし、eSupport オプションを選択します。

第 1 章

Client メッセージ

この章では、以下の項目について説明します。

- [PowerExchange for JMS メッセージ, 11 ページ](#)
- [PowerExchange for Netezza メッセージ, 14 ページ](#)
- [PowerExchange for PeopleSoft メッセージ, 15 ページ](#)
- [PowerExchange for Salesforce.com メッセージ, 18 ページ](#)
- [PowerExchange for SAP NetWeaver メッセージ, 20 ページ](#)
- [PowerExchange for SAP NetWeaver BI メッセージ, 32 ページ](#)
- [PowerExchange for TIBCO メッセージ, 34 ページ](#)
- [PowerExchange for webMethods メッセージ, 36 ページ](#)
- [PowerExchange for Web Services メッセージ, 38 ページ](#)
- [PowerExchange for WebSphere MQ メッセージ, 40 ページ](#)
- [XML メッセージ, 41 ページ](#)

PowerExchange for JMS メッセージ

フィールド<フィールド名>に割り当てられたデータタイプは無効です。

説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。ただし、XML ファイルで指定したフィールドのデータタイプは無効です。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

フィールド<フィールド名>は不正です。JMS ソースフィールドでは NOTNULL 属性が許可されません。

説明： JMS のソース定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。ただし、XML ファイルで指定したフィールドは NOT NULL に設定されています。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

ヘッダフィールド<フィールド名>が欠落しています。

- 説明： JMS のソース定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、JMS ターゲットを表す XML ファイルのインポートを試みました。
- ユーザの応答： XML ファイルが JMS ソース定義を表す場合、XML ファイルを JMS ソース定義としてインポートしてください。
- 説明： JMS のターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、JMS ソースを表す XML ファイルをインポートしようとした。
- ユーザの応答： XML ファイルが JMS ターゲット定義を表す場合、XML ファイルを JMS ターゲット定義としてインポートしてください。
- 説明： ヘッダフィールドがありません。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

JMS ボディのフィールド名が不正です。

- 説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、JMS ボディのフィールド名が不正です。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

JMS プロパティのフィールド値が不正です。

- 説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、JMS プロパティのフィールド値が不正です。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

メッセージボディ フィールドがありません。

- 説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルから Byte メッセージ形式、Text メッセージ形式、または Map メッセージ形式でインポートしようとした。しかし、XML ファイルにはボディフィールドがありません。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトは不正なメッセージボディタイプを含んでいます。

- 説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、XML ファイルには不正なメッセージボディタイプが含まれています。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しいXMLファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前にXMLファイルを編集しないでください。

オブジェクトには、不正なフィールドカテゴリ<カテゴリ>があります。

説明： JMSのソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトをXMLファイルからインポートしようとしてしました。しかし、XMLファイルのメッセージフィールドには不正なカテゴリがあります。XMLファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しいXMLファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前にXMLファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトは不正なヘッダフィールドを含んでいます。

説明： JMSのソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトをXMLファイルからインポートしようとしてしました。しかし、XMLファイルには不正なヘッダフィールドがあります。XMLファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しいXMLファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前にXMLファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトでは、不正な値がヘッダフィールドにマップされていません。

説明： JMSのソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトをXMLファイルからインポートしようとしてしました。しかし、XMLファイルにはヘッダフィールドの不正なマップの値があります。XMLファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しいXMLファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前にXMLファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトはバイナリメッセージですが、ボディフィールド名が不正です。

説明： JMSのソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトをXMLファイルからByteメッセージ形式でインポートしようとしてしました。ただし、XMLファイルのボディフィールドの名前は無効です。XMLファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しいXMLファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前にXMLファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトはバイナリメッセージですが、ボディフィールドのデータタイプが不正です。

説明： JMSのソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトをXMLファイルからByteメッセージ形式でインポートしようとしてしました。ただし、XMLファイルのボディフィールドのデータタイプは無効です。XMLファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しいXMLファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前にXMLファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトはテキストメッセージですが、ボディフィールド名が不正です。

説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルから Text メッセージ形式でインポートしようとしてしました。ただし、XML ファイルのボディフィールドの名前は無効です。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

処理中のオブジェクトはテキストメッセージですが、ボディフィールドのデータタイプが不正です。

説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルから Text メッセージ形式でインポートしようとしてしました。ただし、XML ファイルのボディフィールドのデータタイプは無効です。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

精度が不正です。

説明： JMS のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとしてしました。しかし、フィールドの精度が不正です。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

未知のエラーが発生しました。

説明： Designer が未知のエラーを検出しました。リポジトリサービスが動作していない可能性があります。

ユーザの応答： リポジトリサービスが動作していることを確認してください。必要に応じて、リポジトリサービスを起動してください。

説明： リポジトリに矛盾がある可能性があります。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PowerExchange for Netezza メッセージ

ODBC データソースアドミニストレータを開いているときにエラーが発生しました。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

メニュー項目 [Netezza ソースのインポート] の追加に失敗しました。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

メニュー項目 [Netezza ターゲットのインポート] の追加に失敗しました。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

データベースへのログオンに失敗しました。

説明： ユーザー名、パスワード、または DSN エントリが不正です。

ユーザの応答： 有効なユーザー名およびパスワードを指定し、DSN エントリが有効であることを確認してください。

この出力リンクに対する出力リンクまたは入力リンクが見つかりません。

説明： マッピングが無効です。

ユーザの応答： ソース修飾子に対して最低 1 つの出力リンクを設定するか、すべての出力リンクに対して入力リンクを設定してください。

PowerExchange for PeopleSoft メッセージ

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>: 有効日データ抽出クエリの準備でエラーが発生しました。

説明： このアプリケーションソース修飾子を、プライマリキーまたは PeopleSoft キーがまったく定義されていない有効期間内のレコードから現在の行を抽出するように定義しました。

ユーザの応答： Source Analyzer では、PeopleSoft レコードの再インポートおよびリプレイスか、プライマリキーまたは PeopleSoft キーの定義のいずれかを行います。

説明： このアプリケーションソース修飾子で、Effective Date Join Order を指定しました。少なくとも 1 つの有効期間内のレコードで、プライマリキーまたは PeopleSoft キーがまったく定義されていません。

ユーザの応答： Source Analyzer では、PeopleSoft レコードの再インポートおよびリプレイスか、プライマリキーまたは PeopleSoft キーの定義のいずれかを行います。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に、無効なソース名の Effective Date Extract Join Order があります。

説明： Effective Date Join Order フィールドに、アプリケーションソース修飾子に接続されていない PeopleSoft レコード名が入力されました。

ユーザの応答： 各 PeopleSoft レコードの名前のつづりが正しくなるように、Effective Date Join Order フィールドを編集します。Effective Date Join Order フィールドには、アプリケーションソース修飾子に関連付けられたレコードと一致するレコード名を入力してください。各レコードの名前をカンマで区切ります。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>の Extract Date が無効です。

説明： [Extract Date] が間違った日付形式で入力されました。

ユーザの応答： Extract Date は次の形式で入力します。MM/DD/YYYY HH24:MI:SS

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>には複数のツリーがアタッチされています。

説明： 一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は、複数のインポート済み PeopleSoft ツリーソース定義に関連付けられているか、接続されています。1つのアプリケーションソース修飾子から1つのインポート済みツリーソース定義に対してのみ、関連付けまたは接続が可能です。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子からツリーソース定義の1つを切断してください。または、関連ツリーソースの定義の1つを削除します。1つのマッピングで複数のツリーを使用する場合、使用するツリーごとにアプリケーションソース修飾子を作成します。ジョイナトランスフォーメーションを使用して、2つの関連するツリーを結合します。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>には入力リンクのない投影ポートがあります。

説明： 一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は出力ポートに接続されていますが、それに対応する入力ポートは接続されていません。

ユーザの応答： 必要な入力ポートを接続するか、または接続された出力ポートの接続を解除します。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>にはツリーと Extract Override があります。

説明： 一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は、PeopleSoft ツリーのソース定義でユーザー定義の Extract Override を使用しています。ツリーソースで Extract Override は使用できません。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子を編集して Extract Override を削除し、マッピングを保存してください。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>には Winter ツリーと他のソースがあります。

説明： 一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は、インポート済み Winter ツリーソース定義および他のソース定義に接続されています。Winter ツリーと他の PeopleSoft ソースは結合できません。

ユーザの応答： Winter ツリーまたは他のソースを、アプリケーションソース修飾子から切断します。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>は有効な PeopleSoft SQ ではありません。

説明： 一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は無効です。

ユーザの応答： 詳細については、関連するエラーメッセージを参照してください。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>ソースが関連付けられていません。

説明： 一覧表示されたアプリケーションソース修飾子に対して、2 つの関連しないソースを接続または関連付けようとしていました。

ユーザの応答： 関連のないソースの 1 つを接続解除します。または、関連ソース定義の 1 つを削除します。アプリケーションソース修飾子では、関連したソースに限り接続または関連付けを実行できます。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のツリーは、非明細ソースとジョインされています。

説明： アプリケーションソース修飾子内のインポート済みツリーおよびレコードに対して接続または関連付けを実行しましたが、レコードはツリーの詳細レコードではありません。

ユーザの応答： 詳細レコード以外のレコードをインポート済みツリーに対して接続または関連付けを実行するには、そのレコードが明細レコードに関連していること、および明細レコードのアプリケーションソース修飾子への接続または関連付けを実行することが必要です。

ツリーと詳細レコード以外のレコードを接続して、アプリケーションソース修飾子を切り離し、ジョイナトランスフォーメーションと結合することができます。

インポートしたツリーに詳細データを提供するレコードを判断するには、Mapping Designer でツリーのソース定義を開いて [属性] タブをクリックします。

エラー! <ソース名>は、有効な PeopleSoft ソースではありません。

説明： [PeopleSoft からのインポート] ダイアログボックスで、非 PeopleSoft オブジェクトのインポートを試みました。

ユーザの応答： [PeopleSoft からのインポート] ダイアログボックスでは、PeopleSoft ソースのみインポートしてください。

説明： [PeopleSoft からのインポート] ダイアログボックスに、PeopleSoft メタデータテーブルの SELECT 権限を持たないデータベースのユーザ名が入力されました。

ユーザの応答： 別のユーザ名を使用するか、そのユーザ名に必要な権限を許可するように PeopleSoft 管理者に依頼してください。

エラー! ソース<ソース名>から PeopleSoft メタデータを見つけられません。

説明： [PeopleSoft からのインポート] ダイアログボックスに、PeopleSoft メタデータテーブルの SELECT 権限を持たないデータベースのユーザ名が入力されました。

ユーザの応答： 別のユーザ名を使用するか、そのユーザに適切な権限を許可するように PeopleSoft 管理者に依頼してください。

説明： [PeopleSoft からのインポート] ダイアログボックスに入力されたユーザ名には、データベースへのログイン権限がありません。

ユーザの応答： 別のユーザ名を使用するか、そのユーザに適切な権限を許可するようにデータベース管理者に依頼してください。

エラー!このバージョンの PeopleSoft ソース<ソース名>はサポートされていません。

説明： このバージョンの PowerExchange®ではサポートされていない PeopleSoft のバージョンから、PeopleSoft ソース定義をインポートしようとした。

ユーザの応答： サポートされている PeopleSoft のバージョンから、ソース定義のインポートまたはソースデータの抽出のいずれかのみを実行してください。

PeopleSoft データベースサーバーへのログオンに失敗しました。

説明： Designer が、PeopleSoft Database Server システムデータベースサーバーにアクセスできませんでした。ネットワークサーバーまたはデータベースサーバーが正常に動作していない可能性があります。

ユーザの応答： ネットワークおよびデータベースが動作していることを確認してから、再度実行してください。

指定された言語コード<言語コード>は無効であるか、現在の PeopleSoft システム上で設定されていません。

説明： PeopleSoft ソース定義をインポートする際に、無効な PeopleSoft 言語コードが入力されました。入力されたコードは、有効な PeopleSoft 言語コードではありません。または、アクセス先の PeopleSoft システムでは設定されていません。

ユーザの応答： アクセス先の PeopleSoft システムで設定されている PeopleSoft 言語コードを入力します。

指定された言語コード<言語コード>は無効であるか、現在の PeopleSoft システム上で設定されていません。

説明： [PeopleSoft からのインポート] ダイアログボックスに入力された言語コードは、有効な PeopleSoft 言語コードではありません。または、PeopleSoft システムに登録されていません。

ユーザの応答： 有効な PeopleSoft 言語コードを入力します。

PowerExchange for Salesforce.com メッセージ

DescribeGlobal が失敗しました。エラーコード:<エラーコード>理由:<エラーメッセージ>。

説明： Designer が、組織のデータに対して使用可能なオブジェクトのリストを取り出せませんでした。

ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

DescribeSObject<オブジェクト名>が失敗しました。エラーコード:<エラーコード>理由:<エラーメッセージ>。

説明： Designer が、オブジェクトのフィールドリストとオブジェクトプロパティを取り出せませんでした。

ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

Salesforce.com からのインポートに対するメニュー項目の追加に失敗しました。

説明： [Salesforce.com からインポート] メニュー項目が、Designer の Source Analyzer または Target Designer ツールに追加されませんでした。

ユーザの応答： Designer を実行しているマシンをシャットダウンし、リスタートしてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

テーブルの作成に失敗しました。理由:<エラーメッセージ>。

説明： Designer が、Salesforce.com からインポートされたオブジェクトに基づいてソース定義またはターゲット定義を作成できませんでした。

ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

ログインが失敗しました。エラーコード:<エラーコード>理由:<エラーメッセージ>。

説明： Designer が Salesforce.com に接続できませんでした。

ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

ソース<ソース名>は複数のソース修飾子に関連付けられています。

説明： マッピング内の 1 つのソースが複数のアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションに関連付けられています。各 Salesforce ソース定義を 1 つのアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションに関連付ける必要があります。

ユーザの応答： ソース定義が複数のアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションに関連付けられている場合、余分のトランスフォーメーションを削除し、ソース定義を 1 つのアプリケーションソース修飾子に関連付けてください。

ソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>には、複数の PowerCenter Connect for Salesforce.com ソース定義が関連付けられています。

説明： マッピング内の 1 つのアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションが複数のソース定義に関連付けられています。複数の Salesforce ソースからデータを抽出する場合、マッピング内のそれぞれのソース定義に対してアプリケーションソース修飾子が必要です。

ユーザの応答： マッピング内の各ソース定義を 1 つのアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションに関連付けてください。

PowerExchange for SAP NetWeaver メッセージ

この節では、以下のタスクに対するメッセージをアルファベット順に示します。

- ソース定義のインポート
- フィルタ条件の検証
- ジョイン条件の検証
- SAP 関数の検証
- ABAP プログラム変数の作成
- ABAP プログラムの消去
- ABAP プログラムの生成とインストール
- SAP マッピングの検証
- SAP マッピングのインポートとエクスポート
- ALE を使用した IDOC に関する作業
- データ移行メッセージ
- ビジネスコンテンツ統合メッセージ

ソース定義のインポート

データソース名を選択あるいは指定しなければなりません。

説明： 接続文字列を入力せずに SAP システムに接続しようとした。

ユーザの応答： 接続文字列を選択します。また、saprfc.ini ファイルと RFC_INI 環境変数の設定が正しいかどうかを検証してください。

選択したオブジェクトをインポートできません。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

エラー!選択された項目すべてがインポートされたわけではありません。<数量>項目 (1 つまたは複数) が選択されました。ただし、インポートリストに追加された項目は<数量>個のみです。

説明： 空の階層定義をインポートしようとした。階層にはノードがありません。

ユーザの応答： ノードを含む階層定義をインポートします。

説明： 既にリポジトリにインポートされたいくつかの SAP 関数をインポートするように選択しました。

ユーザの応答： リポジトリにインポートされていない SAP 関数を選択します。

フィルタ条件の検証

<フィルタ条件>: <演算子>は有効なリレーショナル演算子ではありません。

説明： Designer は条件で使用する関係演算子を認識しません。

ユーザの応答： 有効な演算子を使用して、演算子前後のスペースを確認します。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>では、Exec SQL オプションが選択されるため、アウトージョインは許可されません。

説明： アウトージョインによりソースを結合し、Exec SQL を使用して ABAP プログラムを生成することを選択しました。

ユーザの応答： インナージョインを選択して Exec SQL により ABAP プログラムを生成します。Exec SQL により ABAP プログラムを生成する場合、ABAP プログラムはインナージョインでソースを結合します。

<アプリケーションソース修飾子名>: <フィルタ条件>のフィルタ式において<トークン>: 定数またはリテラルは、演算子の後に続ける必要があります。

説明： <=のように、演算子にスペースを入れることはできません。

ユーザの応答： フィルタ式を編集し、演算子のスペースを削除します。

<アプリケーションソース修飾子名>: <フィルタ条件>のフィルタ式において<テーブルフィールド>は、このフィルタ式が指定されたソースのフィールドへの参照であって、このソースの一部ではありません。

説明： 条件の左側に指定されたソーステーブルは、条件の一部ではありません。

ユーザの応答： 条件の左側に指定されたソーステーブルも条件に指定されるように、条件を編集します。

説明： フィルタ条件に不正なソーステーブル名あるいはフィールド名があります。

ユーザの応答： すべてのソーステーブル名とフィールド名を確認します。

<アプリケーションソース修飾子名>: <フィルタ条件>のフィルタ式において<トークン>: 定数またはリテラルは、演算子の後に続ける必要があります。

説明： <=のように、演算子にスペースを入れることはできません。

ユーザの応答： フィルタ式を編集し、演算子のスペースを削除します。

<ソース>: ソースはアプリケーション SQ の一部ではありません。

説明： Designer はフィルタ条件の左側のソースを認識しません。

ユーザの応答： フィルタ条件の左側のソースがアプリケーションソース修飾子内のソースであることを確認します。

SAP R/3 の情報階層に対してフィルタを指定できません。

説明： 階層を使ってフィルタ条件を作成しました。

ユーザの応答： フィルタ条件から階層を削除します。

ジョイン条件の検証

<階層>: ソースは SAP InfoHierarchy であり、結合オーバーライドでは使用できません。

説明： アプリケーションソース修飾子のジョインの結合オーバーライドに階層が含まれていました。

ユーザの応答： 結合オーバーライド条件から階層を削除します。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>では、Nested Loop に戻るため、アウトージョインは許可されません。

説明： マッピングにプール型あるいはクラスタ型テーブルが含まれる時、ABAP プログラムフローでアウトージョインオプションを選択しました。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子の [プロパティ] タブで Force Nested Loop を選択します。

テーブル<ソース X>と<ソース Y>の間に条件は存在しません。

説明： キーとなる関係を持たない 2 つのソーステーブルを結合しようとした。

ユーザの応答： [ジョイン条件] タブの 2 つのテーブル間のキーとなる関係を指定します。

ソース:<ソース>がソース結合順序の一部ではありません。

説明： Designer はソース結合順序に対するソースを認識しません。

ユーザの応答： 結合順序オーバーライドのすべてのソースが、アプリケーションソース修飾子の有効ソースであることを確認します。

結合順序オーバーライドおよび結合条件オーバーライドを入力した場合は、結合順序オーバーライドと結合条件オーバーライドの間にセミコロンがあることを確認します。

警告: 第 1 ソース<ソース>に対しては、結合オーバーライドが無視されます。構文エラーは検出されません。

説明： qualifying テーブルは、結合順序の最も外側のテーブルではありません。

ユーザの応答： 最も外側のテーブルをジョイン条件の qualifying テーブルとして使用します。例えば、結合順序が S1、S2 の場合、オーバーライドは S2=S2=S1 でなければなりません。

SAP 関数の検証

関数<SAP 関数名>においてパラメータ<パラメータ名>は、値<ソースの名前フィールド名>を持つソースフィールドタイプとして指定されていますが、ソース<ソース名>はこの関数呼び出しよりも前に置かなければなりません。

説明： ソースフィールドを関数パラメータへ割り当てた際、ABAP プログラムが選択しなかったソーステーブルからソースフィールドが選択されました。

ユーザの応答： [ABAP プログラムフロー] で SAP 関数より上のソーステーブルからソースフィールドを選択します。

関数<SAP 関数名>の変数<変数名>の値は、関数パラメータ<パラメータ名>と一致しません。

説明： 関数パラメータへ変数を割り当てた後、変数値を変更しました。変数の値は関数パラメータに一致しません。

ユーザの応答： [ABAP プログラムフロー] で [変数] をクリックして、変数値が関数パラメータに一致するよう変更します。

関数<SAP 関数名>においてパラメータ<パラメータ名>は、変数タイプとして指定されていますが、割り当てられた変数<変数名>は未定義です。

説明： 関数パラメータへ割り当てた変数を削除しました。

ユーザの応答： [ABAP プログラムフロー] で [変数] をクリックして、再度変数を定義します。

ABAP プログラム変数の作成

予約キーワード<キーワード>は使用できません。

説明： 予約キーワードを含む変数名を指定しました。変数名には、SAP データタイプ名、テーブル、構造体あるいは構造体フィールド名、ABAP キーワードを含むことはできません。

ユーザの応答： 予約キーワードを含まない変数名を指定します。

変数の定義が有効ではありません。

説明： 不正な構造体名等の無効な変数定義を指定しました。

ユーザの応答： 有効な変数定義を指定します。

ABAP プログラムの消去

削除されたフォルダにプログラム情報がありません。

説明： 検出されたフォルダには親のないあるいは共有 ABAP プログラムはありません。

ユーザの応答： このフォルダで ABAP プログラム情報を消去する必要はありません。

ABAP プログラムの生成とインストール

メッセージボックスのメッセージ

これ以上プログラム名は生成できません。

説明： YPMPRGSEQ のシーケンス番号が 99999 に達しています。

ユーザの応答： SAP 管理者に YPMPRGSEQ を切り詰めてもらい、異なるプレフィックスを使って再設定します。

接続先<接続文字列>からマッピング<マッピング名>用プログラム名を取得する際にエラーが発生しました。

説明： RFC エラー。

ユーザの応答： SAP 管理者に連絡してください。

ファイルビューアあるいは Notepad.exe で選択された ABAP ファイルのオープンエラー。

説明： ビューワーに対応するファイルタイプがありません。

ユーザの応答： ファイルタイプ.ab4をワードパッドまたはメモ帳ビューアに関連付けます。

アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>において ABAP ジョイン構文のソース<ソース名>には、アウタージョイン対象の複数ソースを設定することはできません。

説明： アウタージョインにより複数のソースを結合しました。

ユーザの応答： アウタージョインにより 2 つのソースのみを結合できるよう ABAP プログラムフローを編集します。

<プログラム名>生成用のテーブル ZERPPRGSEQ に行がありません。

説明： SAP 管理者は YPMPRGSEQ プログラムを実行しなかったため、SAP は生成されたプログラムにシーケンス番号を割り当てることができません。

ユーザの応答： SAP 管理者に YPMPRGSEQ プログラムを実行させます。

最初にプログラムモードを選択します。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

アウトプットウィンドウのメッセージ

既存のプログラムを上書きすることはできません。マッピング<マッピング名>用の上書きオプションが無効にされています。

説明： 既存の ABAP プログラムの ABAP プログラム名を上書きすることはできません。はじめて ABAP プログラムを生成するあるいはインストールする場合のみ、プログラム名を上書きすることができます。

ユーザの応答： [オーバーライド可能] オプションをクリアするか、既存の ABAP プログラムをアンインストールします。

マッピング<マッピング名>用コードの生成に失敗しました。注意: マッピングに SAP InfoHierarchies のみが含まれているため、プログラムは生成されませんでした。

説明: 階層しかないマッピングに対し ABAP プログラムを生成しようとしてしました。階層しかないマッピングに対し、ABAP プログラムを生成する必要はありません。

ユーザの応答: ABAP プログラムがなくてもセッションを実行可能です。

マッピングへのショートカットに対するコード生成は不可とします。マッピング<マッピング名>用コードの生成に失敗しました。

説明: ショートカットマッピングから ABAP プログラムを生成あるいはインストールしようとしてしました。

ユーザの応答: マッピングのオリジナルインスタンスから ABAP プログラムを生成するか、フォルダにマッピングをコピーします。

ストリームモードでの情報階層の抽出は不可とします。マッピング<マッピング名>用コードの生成に失敗しました。

説明: 階層およびテーブルを含むマッピングに対しストリームモードの ABAP プログラムを生成しようとしてしました。

ユーザの応答: 階層およびテーブルを含むマッピングに対して、ファイルモードのみ使用可能です。ファイルモードで ABAP プログラムを生成してください。

Application SQ<アプリケーションソース修飾子名>では、すべてのソースに ABAP 結合モードで Select Single オプションが設定されているわけではないため、Select Single オプションは無視されます。

説明: Select Single オプションを使用すること、Exec SQL あるいは ABAP ジョイン構文を使用して ABAP プログラムを生成することはできません。

ユーザの応答: Select Single オプションをクリアして ABAP プログラムを再度生成します。

Application SQ<アプリケーションソース修飾子名>において Select Distinct オプションは無視されます。Exec SQL モードでは、必ずしもすべてのソースに Select Distinct オプションが設定されるとは限らないためです。

説明: アプリケーションソース修飾子に接続されているすべてのソースに対して、Select Distinct を選択しませんでした。

ユーザの応答: アプリケーションソース修飾子に接続されている各ソースに対して Select Distinct を選択します。ABAP プログラムを再度生成します。

Application SQ <アプリケーションソース修飾子名>では、すべてのソースに ABAP 結合モードで Select Distinct オプションが設定されているわけではないため、Select Distinct オプションは無視されます。

説明: アプリケーションソース修飾子に接続されているすべてのソースに対して、Select Distinct を選択しませんでした。

ユーザの応答: アプリケーションソース修飾子に接続されている各ソースに対して Select Distinct を選択します。ABAP プログラムを再度生成します。

不正な入力。ABAP プログラム名は'Y'あるいは'Z'で始まることとします。オペレーションがキャンセルされました。マッピング<マッピング名>用のコードが生成されませんでした。

説明： 'Y'でも'Z'でもない文字で始まる ABAP プログラム名が入力されました。

ユーザの応答： ABAP プログラムを再び生成またはインストールし、'Y'または'Z'で始まる名前を入力します。

Application SQ から変数ポートのみが射影されています。コード生成では、最低 1 つのソースフィールドが射影される必要があります。

説明： アプリケーションソース修飾子に変数ポートのみがあります。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子で少なくとも 1 つの出力フィールドを作成します。

ABAP プログラム名が空です。マッピング<マッピング名>用のコードが生成されませんでした。

説明： プログラム名が入力されませんでした。

ユーザの応答： ABAP プログラムを再度生成、あるいはインストールし、[ABAP プログラム名] ダイアログボックスにプログラム名を入力します。

ソース<ソース名>には、上位のソースとの結合条件がありません。

説明： ABAP ジョイン構文により結合するテーブルが選択されませんでした。

ユーザの応答： [ABAP プログラムフロー] ダイアログボックスの [ジョインするソース] セクションで結合するテーブルを選択します。

マッピング<マッピング名>にアプリケーション SQ がありません。

説明： アプリケーションソース修飾子を含まないマッピングに対して ABAP プログラムを生成あるいはインストールしようとした。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子でマッピングを選択します。次に ABAP プログラムを生成します。

マッピング<マッピング名>に、コード生成が要求されたアプリケーション SQ から射影されるフィールドがありません。

説明： 他のトランスフォーメーションにコネクタされていないアプリケーションソース修飾子を含むマッピングに対して、ABAP プログラムを生成あるいはインストールしようとした。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子の出力ポートを別のトランスフォーメーションまたはターゲットインスタンスへ接続します。次に ABAP プログラムを生成します。

リポジトリには、プログラムに対するプログラム生成情報がありません。本プログラムは別のリポジトリから生成された可能性があります。

説明： 不正ファイル、あるいは別のリポジトリから生成されたファイルから、ABAP プログラムをインストールしようとした。

ユーザの応答： 有効な ABAP ファイルをインストールし、ABAP プログラムが生成されたリポジトリに接続していることを確認します。

1 つのアプリケーション SQ の中に複数の Info Hierarchy を含むことはできません。マッピング<マッピング名>用コードの生成に失敗しました。

説明： 1 つのアプリケーションソース修飾子の中に複数の階層定義を含むマッピングに対して、ABAP プログラムを生成しようとして失敗しました。

ユーザの応答： マッピングを編集し、個々のアプリケーションソース修飾子に対して各階層を接続します。

アプリケーション SQ に 1 つの IDOC のみ含むことができます。他の IDOC によるジョインはサポートしません。マッピング<マッピング名>用コードの生成に失敗しました。

説明： 1 つのアプリケーションソース修飾子に 2 つの IDOC を結合しようとして失敗しました。

ユーザの応答： アプリケーションソース修飾子の他の IDOC を削除します。

SAP マッピングの検証

階層がアプリケーションソース修飾子の唯一のソースの時、プログラムフローにコードブロック、関数および変数が存在することはあり得ません。

説明： ABAP プログラムフローからソースを削除したため、プログラムフローに残された唯一のソースは階層のみです。

ユーザの応答： [ABAP プログラムフロー] ダイアログボックスからコードブロック、関数および変数を削除し、マッピングを再度検証します。

SAP マッピングのインポートとエクスポート

SAP マッピングのエクスポート

エラー: プログラムフローオブジェクトに対するソースインスタンスがありません。

説明： Source Analyzer でソースを削除しました。エクスポートするマッピングは、対象のソースを使用しています。

ユーザの応答： Source Analyzer でソースを再インポートします。

エラー: プログラムフローオブジェクトに対する関数インスタンスがありません。

説明： マッピングで使用される SAP 関数を削除しました。

ユーザの応答： SAP 関数を再インポートします。

エラー: プログラムフローオブジェクトに対する SAP コードブロックがありません。

説明： マッピングで使用されるコードブロックを削除しました。

ユーザの応答： コードブロックを再度作成し、ABAP プログラムフローへ追加します。

SAP 関数はリポジトリ中にはありません。

説明： アプリケーションソース修飾子で使用する SAP 関数を削除しました。

ユーザの応答： Source Analyzer で SAP 関数を再インポートします。

SAP マッピングのインポート

エラー: 対応する Application SQ インスタンスがありません。

説明： XML ファイルを編集し、アプリケーションソース修飾子名を変更しました。

ユーザの応答： XML ファイルに有効なアプリケーションソース修飾子名があることを確認します。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: SAP 関数パラメータ<パラメータ名>のデータタイプが無効です。

説明： SAP 関数をエクスポートした後に XML ファイルを編集し、ファイルのデータタイプを変更しました。データタイプは有効ではありません。

ユーザの応答： データタイプが有効なデータタイプであるようにしてください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: SAP 変数に対する不正なデータタイプです。

説明： XML ファイルを編集し、ABAP プログラム変数に対するデータタイプを変更しました。

ユーザの応答： XML ファイルに有効なデータタイプがあるようにしてください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: SAP 関数情報がありません。

説明： XML ファイルを編集し、SAP 関数に関する情報を変更しました。

ユーザの応答： XML ファイルの SAP 関数情報を変更しないでください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: インポートした SAP テーブルパラメータの名前がありません。

説明： XML ファイルを編集し、インポートした SAP テーブルパラメータの名前を削除しました。

ユーザの応答： XML ファイルにオブジェクト名のないものがないことを確認します。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: インポートした SAP 関数インスタンスパラメータフィールドの名前がありません。

説明: XML ファイルを編集し、関数名あるいは他の関数情報を削除しました。

ユーザの応答: XML ファイルの SAP 関数情報を変更しないでください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: インポートした SAP 関数インスタンスパラメータの名前がありません。

説明: XML ファイルを編集し、SAP 関数に関する情報を削除しました。

ユーザの応答: XML ファイルの SAP 関数情報を変更しないでください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: インポートした SAP テーブルインスタンスパラメータの名前がありません。

説明: XML ファイルを編集し、テーブルインスタンスを削除しました。

ユーザの応答: オブジェクト名のないものがないようにしてください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: インポートした SAP 変数の名前がありません。

説明: XML ファイルを編集し、ABAP プログラム変数を削除しました。

ユーザの応答: オブジェクト名のないものがないようにしてください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

エラー: インポートした SAP コードブロックの名前がありません。

説明: XML ファイルを編集し、ABAP コードブロックの名前を削除しました。

ユーザの応答: オブジェクト名のないものがないようにしてください。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

SAP プログラムフローオブジェクトの対応するソースインスタンスが不正です。

説明: XML ファイルを編集し、ファイルのソースインスタンス名を削除しました。

ユーザの応答: XML ファイルに有効なソースインスタンス名が設定されていることを確認します。あるいは、SAP マッピングを再エクスポートし、再度インポートします。

ALE を使用した IDoc に関する作業

BEGIN_CONTROL_RECORD が見つかりません。制御レコードに対するメタデータを取得する必要があります。

説明: ファイルから IDoc インポートしようとした。しかし、ファイルには制御レコード BEGIN_CONTROL_RECORD が含まれていません。

ユーザの応答: 別のファイルを選択してインポートしてください。

IDOC メタデータファイルの読み取りでエラーを検出しました。

説明： Designer が、SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションまたは SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションの IDoc メタデータを、指定されたファイルからインポートできませんでした。

ユーザの応答： SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションまたは SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションを作成する前に、IDoc メタデータが有効であることを確認する必要があります。

ファイルからの IDOC メタデータのインポートに失敗しました。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

ファイルに IDOC メタデータが含まれていません。

説明： ファイルから IDoc インポートしようとした。しかし、ファイルには IDoc メタデータが含まれていません。

ユーザの応答： 別のファイルを選択してインポートしてください。

SAP バージョンが正しくありません。

説明： PowerCenter がサポートしていない SAP システムに接続しようとした。

ユーザの応答： SAP 3.x 以降のバージョンに接続します。

SAP コードページ<コードページ>は、Designer のコードページとの互換性がありません。

説明： SAP のコードページと Designer のコードページに互換性がありません。

ユーザの応答： Designer のコードページと互換性のあるコードページが設定されている SAP システムに接続してください。

IDOC をフェッチできません。

説明： Designer が SAP システムから IDoc のメタデータを取得できません。IDoc のメタデータに不整合があります。

ユーザの応答： IDoc のメタデータを検証します。

説明： SAP 取得エラー。

ユーザの応答： 内部のテクニカルサポートに連絡します。

データ移行メッセージ

DMI メタデータファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

説明： Designer は、指定のファイルから DMI メタデータをインポートできませんでした。DMI メタデータが無効になっている可能性があります。

ユーザの応答： DMI ファイルをインポートする前に DMI メタデータが有効であることを確認する必要があります。

オブジェクトに対するメタデータのフェッチでエラーが発生しました。

説明： DMI Prepare トランスフォーメーションのメタデータが DMI ファイルにおいて矛盾しています。

ユーザの応答： DMI ファイルでデータを修正してください。

ファイルからの DMI メタデータのインポートが失敗しました。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

ファイルに DMI メタデータが含まれていません。

説明： DMI メタデータを含まない DMI ファイルをインポートしようとした。

ユーザの応答： 別のファイルを選択してインポートしてください。

見つかったタグは<タグ>ですが、予期したタグは<タグ>です。有効な DMI ファイルを使用してください。

説明： 無効な DMI ファイルをインポートしようとした。

ユーザの応答： 有効な DMI ファイルをインポートしてください。

ビジネスコンテンツ統合メッセージ

DataSource を起動するときにエラーが発生しました。

説明： SAP DataSource の起動時に未知のエラーがあります。

ユーザの応答： SAP の DataSource を確認してください。

リスナーに接続するときにエラーが発生しました。起動前にリスナーを開始してください。

説明： DataSource をアクティベートする前にリスナワークフローを開始していなかった可能性があります。

ユーザの応答： リスナワークフローを開始してください。

起動された DataSourcees のリストを取り出すときにエラーが発生しました。

説明： SAP との通信に問題がある可能性があります。

ユーザの応答： SAP と再接続して、DataSource を検索してください。

<SAP 論理システム>の接続先を取得する際にエラーが発生しました。

説明： saprfc.ini に、SAP に接続する PowerCenter クライアント用の有効なエントリが含まれていません。

ユーザの応答： saprfc.ini に有効なエントリを追加してください。その後、SAP 論理システムの宛先を確認してください。saprfc.ini 用の有効なエントリを作成するには、ソースシステム接続を作成する必要があります。ソースシステム接続の作成に関する詳細は、[Informatica Knowledge Base article 20450](#)に記載されています。

登録情報の取得でエラーが発生しました。登録が完了しているかどうか確認してください。

説明： SAP には、ビジネスコンテンツの統合に関する論理システムはありません。

ユーザの応答： ビジネスコンテンツの統合に関する論理システムを SAP で作成します。

ファイル<ファイル名>は書き込み用にオープンできません。

説明： BCI リクエストファイルディレクトリにおける権限が読み込み専用に設定されています。

ユーザの応答： BCI リクエストファイルディレクトリにおける読み込み専用権限を無効にします。

リクエストファイルが見つからないので、リクエストファイルが作成されます。

説明： 指定したディレクトリに存在しないリクエストファイルに戻そうとしました。

ユーザの応答： ディレクトリをリクエストファイルがある場所に変更してください。
現在指定しているディレクトリにリクエストファイルを作成します。

ソースシステムに階層カタログがありません。

説明： 処理用マッピングの作成中に、[BCI マッピングの生成] ウィザードで階層の DataSource を選択する前に [リクエストの送信] をクリックしました。

ユーザの応答： [リクエストの送信] をクリックして SAP システムにリクエストを送信する前に、階層の DataSource を選択してください。

登録が完了していません。続行する前に登録を完了させてください。

説明： SAP には、ビジネスコンテンツの統合に関する論理システムはありません。

ユーザの応答： ビジネスコンテンツの統合に関する論理システムを SAP で作成します。

PowerExchange for SAP NetWeaver BI メッセージ

Designer は選択されたオブジェクトをインポートできません。

説明： [SAP BW メタデータのインポート] ダイアログボックスで、InfoSource ではない転送構造が選択されました。InfoSource のみをインポートできます。

ユーザの応答： InfoSource を選択して、[インポートリストに追加] をクリックします。

未知のホスト名<ホスト名>。

説明： SAP BW サービスが saprfc.ini ファイルに（GWHOST エントリとして）指定されているホストに接続できません。また、SAP NetWeaver BI システムにも接続できません。このエラーはローカルホストの TCP/IP（共通プログラムインタフェースの通信部分）で発生しています。

ユーザの応答： saprfc.ini ファイルの GWHOST エントリを変更して、SAP NetWeaver BI システムが動作しているホストを指すようにします。

SAP BW システムにはアクティベートされた InfoSources が含まれていません。

説明： SAP NetWeaver BI システムに、アクティブにされた InfoSource が含まれていません。InfoSource は、PowerCenter にインポートする前にアクティブにする必要があります。

ユーザの応答： SAP NetWeaver BI システムで、PowerCenter にインポートする InfoSource を作成してアクティブにします。

Designer は SAP BW サーバーに接続されていません。

説明： [SAP BW メタデータのインポート] ダイアログボックスで、NetWeaver BI システムへの接続が確立される前に [インポートリストに追加] がクリックされました。

ユーザの応答： SAP への適切な接続の値を入力して [接続] をクリックし、SAP NetWeaver BI システムに接続します。インポートする InfoSource を選択し、[インポートリストに追加] をクリックします。

saprfc.ini を開けません: 該当するファイルまたはディレクトリがありません。

説明： Designer、Integration Service、または SAP BW サービスは saprfc.ini ファイルを見つけられませんでした。ファイルは存在していません。または、RFC_INI 環境変数が正しく設定されていません。

ユーザの応答： saprfc.ini ファイルが存在することを確認してください。また、RFC_INI 環境変数と saprfc.ini ファイルのフルパスが一致することを確認してください。環境変数を有効にするためには、Service Manager を停止してからリスタートしてください。

パートナーに接続できません（ホスト<ホスト名>、サービス<サービス番号>）。

説明： SAP BW サービスは、saprfc.ini ファイルで GWSERV として指定された SAP NetWeaver BI システムに接続できません。このエラーはローカルホストの TCP/IP（共通プログラムインタフェースの通信部分）で発生しています。

ユーザの応答： saprfc.ini ファイルの GWSERV エントリを変更して、SAP NetWeaver BI システムが動作しているサーバーを指すようにします。

PowerExchange for TIBCO メッセージ

少なくとも 2 つのフィールドに同じマップ値<マップ値>が含まれています。

説明： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしようとした。しかし、XML ファイルが破損しています。XML ファイルを変更しようとした可能性があります。

ユーザの応答： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしてください。

属性<属性>が無視されています。同じ名前を持つ別の兄弟属性が既に存在します。

説明： これは通知を目的とした情報メッセージです。TIBCO のソース定義またはターゲット定義をインポートするために、メタデータを表示する TIB/リポジトリインスタンスに接続しました。TIB/リポジトリインスタンスの指定された属性は PowerCenter Designer で無視されました。同一の属性が TIB/リポジトリインスタンス内にあることが PowerCenter Designer で検知されたためです。例えば、TIB/リポジトリインスタンスのクラス ADDRESS に STREET という名前の属性が 2 つ格納されているとします。この場合、[TIBCO メタデータのインポート] ダイアログボックスで属性リストを表示すると、PowerCenter Designer はいずれか 1 つの属性のみを表示します。

ユーザの応答： なし。

TIBCO ソース<ソース>から TIBCO ターゲットへの変換に失敗しました: <エラーメッセージ>。

説明： 指定された TIBCO ソース定義を、Target Designer にドラッグしようとして試みました。ソース定義には、ソース定義内のカラムとしてサブグループとサブグループからのフィールドの両方が格納されている場合があります。これは、ターゲット定義では許されません。

ユーザの応答： ソース定義を Target Designer にドラッグする前に、ソース定義内のフィールドの 1 つを削除してください。

TIBCO リポジトリが壊れています。メタデータを取得できません。

説明： TIB/リポジトリが壊れています。

ユーザの応答： エラーの修正についての詳細は、TIBCO のマニュアルを参照してください。

フィールド<フィールド>に、ソース/ターゲットのメタデータに基づいた無効なマップ値<マップ値>が含まれています。

説明： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしようとした。しかし、XML ファイルが破損しています。XML ファイルを変更しようとした可能性があります。

ユーザの応答： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしてください。

TIBCO ターゲットの場合、ヘッダ以外のフィールドは、TIBCO メタデータツリー内の直接的/間接的親グループと共存できません。

- 説明： TIBCO ターゲット定義を編集する際に、TIBCO メタデータツリーのグループをターゲット定義内のカラムとして追加するとします。また、そのグループからのフィールドを、ターゲット定義内のカラムとして追加するとします。これは許可されていません。
- ユーザの応答： ターゲット定義にグループを追加する場合、そのグループからのフィールドをターゲット定義に追加しないでください。

TIBCO SDK メタデータに関連するライブラリが正しくインストールされていません。

- 説明： TIB/Adapter SDK が正しくインストールされていない可能性があります。
- ユーザの応答： TIB/Adapter SDK が正しくインストールされているか確認してください。

TIBCO ソース/ターゲットのメタデータが壊れています。

- 説明： PowerCenter リポジトリに矛盾がある可能性があります。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

メタデータが無効です。空ではない TIBCO ソース/ターゲットには 1 つのメタデータグループ^oが含まれている必要があります。

- 説明： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしようとしていました。しかし、XML ファイルが破損しています。XML ファイルを変更しようとした可能性があります。
- ユーザの応答： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしてください。

ノードの名前を変更できません。<エラーメッセージ>。

- 説明： TIBCO メタデータツリー内のグループまたはフィールドの名前を変更しようとしていました。しかし、ソース定義またはターゲット定義のカラムには、そのマップ値のグループまたはフィールドが既に含まれています。例えば、TIBCO メタデータツリーにはグループ GROUP1 が含まれています。GROUP1 には FIELD1 のフィールドが含まれています。FIELD1 は、既にソース定義のカラムになっています。メタデータツリーで、GROUP1 の名前を GROUP2 に変更します。FIELD1 は既にソース定義のカラムであるため、この変更は許可されません。
- ユーザの応答： TIBCO メタデータツリー内のフィールド名またはグループ名を変更するには、マップ値のグループ名またはフィールド名を含むソース定義またはターゲット定義のカラムを削除してください。その後、メタデータツリー内のグループまたはフィールドを編集できます。

ノード<ノード>を削除できません。<エラーメッセージ>。

- 説明： TIBCO メタデータツリーからフィールドを削除しようとしていました。しかし、そのフィールドはソース定義またはターゲット定義のカラムです。TIBCO メタデータツリーからこのフィールドを削除できません。

ユーザの応答： TIBCO メタデータツリーからこのフィールドを削除するには、ソース定義またはターゲット定義から対応するカラムを削除してください。その後、TIBCO メタデータツリーからフィールドを削除します。

送信側の名前ヘッダフィールドがターゲットに対して適切ではありません。

説明： TIBCO のターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしようとしていました。しかし、XML ファイルが破損しています。XML ファイルを変更しようとした可能性があります。

ユーザの応答： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしてください。

TIBCO リポジトリからメタデータを取得する際に、予期せぬエラーが発生しました。

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

シーケンスヘッダフィールドがターゲットに対して適切ではありません。

説明： TIBCO のターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしようとしていました。しかし、XML ファイルが破損しています。XML ファイルを変更しようとした可能性があります。

ユーザの応答： TIBCO のソース定義またはターゲット定義を XML オブジェクトからインポートしてください。

PowerExchange for webMethods メッセージ

ソースからターゲットへの変換が失敗しました。

説明： Designer はソース定義からターゲット定義へ変換することができませんでした。

ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

ドキュメントタイプ<ドキュメントタイプ名>のフィールド<フィールド名>は、未サポートのデータタイプです。

説明： インポートしようとしたドキュメントタイプが webMethods のソース定義またはターゲット定義です。しかし、このドキュメントタイプにはフィールドがあり、サポートされていないデータタイプがフィールドに使用されています。そのため、Designer はソース定義またはターゲット定義をインポートすることができませんでした。

ユーザの応答： webMethods のソース定義またはターゲット定義としてインポートしようとしたドキュメントタイプに、webMethods でサポートされているデータタイプを使用しているフィールドが存在することを確認する必要があります。

エンベロープフィールド<フィールド名>が無効です。または、データタイプ<データタイプ>を使用しているので、フィールドのデータと一致しません。

- 説明： webMethods のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、XML ファイルではエンベロープフィールドのデータタイプが無効です。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- エンベロープフィールドが無効です。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

webMethods Broker エラー: <エラーメッセージ>。

- 説明： webMethods Broker からのエラーが Designer で発生しました。
- ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

メニュー項目の追加に失敗しました。

- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

ドキュメントタイプ<ドキュメントタイプ名>から webMethods ソースをインポートするときに失敗しました。

- 説明： Designer は webMethods のソース定義をインポートすることができませんでした。
- ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

ドキュメントタイプ<ドキュメントタイプ名>から webMethods ターゲットをインポートするときに失敗しました。

- 説明： Designer は webMethods のターゲット定義をインポートすることができませんでした。
- ユーザの応答： 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

インポートが失敗しました。PowerCenter Connect for WebMethods が正しくインストールされていない可能性があります。

- 説明： Designer で、ソース定義またはターゲット定義をインポートすることができませんでした。PowerExchange for webMethods が正常にインストールされていないことが原因です。
- ユーザの応答： PowerExchange for webMethods を再インストールします。

フィールド<フィールド名>に対するマップ属性値が空です。

- 説明： webMethods のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、XML ファイルのフィールドに対する [マップ] 属性値が無効です。XML ファイルが変更されている可能性があります。
- ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

マップ属性値<マップ値>はフィールド<フィールド名>に対して既に存在しています。

説明： webMethods のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、フィールドに対する [マップ] 属性値が重複しています。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

存在するグループの数が必ず 1 でなければなりません。

説明： webMethods のソース定義またはターゲット定義を表すリポジトリオブジェクトを XML ファイルからインポートしようとした。しかし、XML ファイルに複数のグループが存在します。XML ファイルが変更されている可能性があります。

ユーザの応答： 新しい XML ファイルからリポジトリオブジェクトをインポートしてください。インポート前に XML ファイルを編集しないでください。

PowerExchange for Web Services メッセージ

SOAP 要求を (DOC から RPC に) 変換しているときに問題が発生しました: <エラーの詳細>。

説明： Web サービスソースに対する SOAP 要求に、無効または不完全なデータが含まれています。

ユーザの応答： [テーブルの編集] ダイアログボックスで、SOAP 要求を修正します。

ヘッダとボディを除く要素がエンベロープに含まれています。

説明： SOAP 要求のエンベロープに、Header や Body 以外の要素が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートしてください。

無効な SOAP リクエストです。ボディに複数の操作を指定することはできません。

説明： SOAP 要求に、複数の Web サービス操作の要求が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行してください。

サードパーティ製の SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

無効な SOAP リクエストです。ボディとヘッダの一方または両方が見つかりません。

説明： SOAP 要求に、SOAP サーバーで認識されない要素が含まれていません。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行してください。

サードパーティ製の SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

無効な SOAP リクエストです。要素<要素名>が存在しません。

説明： SOAP 要求に要素がありません。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行してください。

SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

無効な SOAP リクエストです。<要素名>で処理に失敗しました。

説明： SOAP リクエストに無効な要素が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行してください。

サードパーティ製の SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

無効な SOAP リクエストです。操作が見つかりません。

説明： SOAP 要求で、Web サービス操作が指定されていません。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行してください。

SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

無効な SOAP リクエストです。要求内の SOAP 操作パラメータが WSDL ファイルと一致していません。

説明： SOAP 要求に含まれている、インポートしたい Web サービス操作のパラメータが、WSDL ファイルに記述されていません。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行してください。

SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

無効な SOAP リクエストです。SOAP 要求を空にすることはできません。

説明： SOAP 要求に要素が含まれていません。

ユーザの応答： PowerExchange for Web Services を使用して Web サービス操作を再度インポートし、セッションを再度実行します。

SOAP 開発ツールを使用して、WSDL ファイルから SOAP 要求を生成してください。現在の SOAP 要求を、生成した SOAP 要求に置き換えます。

子要素<要素>が見つからないか、または無効です。

説明： SOAP 要求に子要素がないか、無効な子要素が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートしてください。

エンベロープが見つかりません。

説明： SOAP 要求にエンベロープ要素が含まれていません。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートしてください。

プレフィックス<プレフィックス>の名前空間が見つかりません。

説明： SOAP 要求に無効な名前空間が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートしてください。

ユーザーが選択した操作には複数のネームスペースがあります。この操作はサポートされていないので、別の操作を選択してください。

説明： RPC エンコードが指定され、ターゲットの名前空間と異なる名前空間が指定されている WSDL ファイルから、Web サービス操作をインポートしようとしてしました。WSDL ファイルで RPC エンコードが指定されている場合、SOAP body で指定される名前空間はターゲットの名前空間に一致する必要があります。

ユーザの応答： 別の Web サービス操作を選択して、インポートしてください。

メッセージ<メッセージ>の部分<部分>が見つからないか、または無効です。

説明： SOAP 要求に無効な部分が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートしてください。

名前空間<名前空間>のプレフィックスが見つかりません。

説明： SOAP 要求に無効な接頭語が含まれています。

ユーザの応答： Web サービス操作を再度インポートしてください。

PowerExchange for WebSphere MQ メッセージ

MsgId ポートにリンクできません。

説明： 非 MsgId ポートを MsgId ポートにリンクしようとしてしました。

ユーザの応答： なし。非 MsgId ポートを MsgId ポートにリンクすることはできません。

MQ ソースからの接続は変更できません。

説明： WebSphere MQ ソースから MQ ソース修飾子への接続を変更しようとした。

ユーザの応答： なし。WebSphere MQ ソースから MQ ソース修飾子への接続を変更することはできません。

MQ ソースから MQ ソース修飾子トランスフォーメーションへのリンクを削除できません。

説明： MQSeries ソース定義と MQ ソース修飾子の間のリンクを削除しようとした。これは許可されていません。

ユーザの応答： なし。

MQ ソース修飾子トランスフォーメーションから関連ソース修飾子トランスフォーメーションへのリンクを削除できません。

説明： MQ ソース修飾子と関連ソース修飾子の間のリンクを削除しようとした。

ユーザの応答： リンクを削除するには、MQ ソース修飾子の [トランスフォーメーションの編集] ダイアログボックスで、MQ ソース修飾子と関連ソース修飾子の間の関連付けを解除します。

VSAM、XML、MQ ソースは全く同一のソース修飾子トランスフォーメーションに接続しなければなりません。

説明： MQSeries、VSAM、または XML ソース定義を複数のソース修飾子またはノーマライズトランスフォーメーションに接続しようとした。これは許可されていません。

ユーザの応答： MQSeries、VSAM、または XML ソース定義の接続先は、ソース修飾子またはノーマライズトランスフォーメーション 1 つのみに限定してください。

XML メッセージ

<カラム名>はキーカラムであるためピボット化できません。

説明： プライマリキーとして指定されたカラムをピボット化しようとした。

ユーザの応答： 別のカラムを選んでピボット化してください。プライマリキーとして指定されているカラムをピボット化することはできません。

カーディナリティを変更することはできません。カーディナリティを選択すると、グループ<グループ名>が無効化される原因になります。

説明： グループを無効にするような要素のカーディナリティの変更を行おうとした。

ユーザの応答： 要素のカーディナリティの変更が、該当する DTD あるいは XML スキーマで定義されている構造の違反をひきおこす場合、変更することはできません。

XML 要素/属性<カラム名>は、XML 要素/属性<カラム名>と多対多関係を持っているので、非正規化グループを作成できません。

説明： 多対多関係を持つグループに複数回出現可能な要素が 2 つ以上あります。

ユーザの応答： 同一グループに多対多関係の複数回出現可能な要素を 2 つ以上持つことはできません。非正規化グループの複数回出現可能な要素は、1 対多の関係がなければなりません。

要素/属性<要素名または属性名>は 1 回かぎりの出現で、ピボットできません。

説明： 1 回しか発生しない要素をピボット化しようとしてしました。

ユーザの応答： これは警告です。1 回しか発生しないカラムをピボット化する必要はありません。カラムをピボット化したい場合、その操作を進めてください。

グループ<グループ>をグループ<グループ>に関連付けできません。関連グループは、同一の XML ツリーブランチの下になければなりません。

説明： 現在のグループより親チェーンで下位のグループのプライマリキーに外部キーを関連付けようとしてしました。

ユーザの応答： 別のプライマリキーと関連付けしてください。外部キーは、現在のグループより親チェーンで上位のグループのプライマリキーにしか関連付けることができません。

キー<カラム名>は、このレベルに既に存在しています。<カラム名>は<カラム名>と 1 対 1 で対応しています。

説明： 既にキーがある階層レベルにキーを追加しようとしてしました。

ユーザの応答： 1 つの階層レベルに 2 つ以上のキーを持たせることはできません。

リーフ要素のみピボット化できます。<カラム名>は非リーフ要素<要素名>を参照するため、ピボット化できません。

説明： リーフ要素ではない要素へポイントするカラムをピボット化しようとしてしました。

ユーザの応答： 別のカラムを選んでピボット化してください。ピボット化できるのは、属性およびリーフ要素のみです。

XML ジェネレータトランスフォーメーションの中のパススルーポートを参照できるのは、1 つの参照ポートだけです。

説明： 2 つ以上の参照ポートが同じパススルーポートを参照しています。

ユーザの応答： 重複している参照ポートを削除してください。

参照ポートは XML ルートグループ内にのみ生成できます。

説明： XML ジェネレータトランスフォーメーションの中の非ルートグループに参照ポートが含まれています。

ユーザの応答： 無効な参照ポートを削除してください。

ソース:<ソース>がソース結合順序の一部ではありません。

説明： Designer はソース結合順序に対するソースを認識しません。

ユーザの応答： 結合順序オーバーライドのすべてのソースが、アプリケーションソース修飾子の有効ソースであることを確認します。

結合順序オーバーライドおよび結合条件オーバーライドを入力した場合は、結合順序オーバーライドと結合条件オーバーライドの間にセミコロンがあることを確認します。

XML ファイルには、指定されたピボット値より少ない要素しかありません。要素<要素名>は、XML ファイルで<数値>回数しか出現しません。

説明： 設定したピボット値は、インポート元の XML ファイルで要素が表示される回数より大きいです。

ユーザの応答： これは警告です。ピボット値が、セッション実行時にその要素がソース XML ファイルに表示される回数と一致するのであれば、操作を続行してください。

XML メタデータが無効です。

説明： XML 定義に矛盾があります。

ユーザの応答： XML 定義は使用できません。再度作成してください。

同一要素を参照するピボット化カラムと非ピボット化カラムを持つことはできません。カラム<カラム名>はピボット化される一方、カラム<カラム名>はピボット化されません。

説明： 1 つのグループ内に、同一要素へポイントするピボット化カラムと非ピボット化カラムがあります。

ユーザの応答： これは警告です。1 つのグループ内の複数カラムに同一要素をピボット化しようとする場合に、この警告が出ることがあります。カラムをピボット化したい場合、その操作を進めてください。

第 2 章

Informatica Administrator メッセージ

- [Informatica Administrator メッセージ, 44 ページ](#)

Informatica Administrator メッセージ

<フィールド名>の検証エラーを修正して、もう一度更新を試みます。<エラーメッセージ>。

説明： 何らかの理由でデータが検証できない場合、検証エラーが発生します。例えば、整数を入力する必要があるフィールドにテキストを入力した場合、データのタイプが間違っているため入力したデータは検証されません。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。例えば、エラーの説明でフィールドに整数値を入力するよう示された場合、テキストの代わりに整数値を入力してください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

以下のエラーにより、Domain Service はプロセスを無効化できませんでした:<エラーメッセージ>。

説明： Service Manager は、サービスプロセスを無効化する際に問題を検知しました。サービスプロセスが開始されている際にサービスプロセスの有効化を試みた可能性があります。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

以下のエラーにより、Domain Service はサービスを無効化できませんでした:<エラーメッセージ>。

説明： Service Manager は、サービスを無効化する際に問題を検知しました。サービスは既に無効化されている、または開始中になっている可能性があります。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。例えば、サービスの無効化を試みた際に既にサービスを有効化する処理が開始されていた場合、サービスが有効化されるのを待ってから無効化してください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

以下のエラーにより、Domain Service はプロセスを有効化できませんでした:<エラーメッセージ>。

説明： Service Manager は、サービスプロセスを有効化する際に問題を検知しました。サービスプロセスがシャットダウンされている際に、サービスプロセスの有効化を試みた可能性があります。または、サービスプロセスが実行されるノードが使用できなかった可能性があります。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

以下のエラーにより、Domain Service はサービスを有効化できませんでした:<エラーメッセージ>。

説明： [有効化] ボタンをクリックした際に、Service Manager はサービスを有効化できませんでした。このエラーは、例えばサービスがシャットダウンされている際にサービスの有効化を試みた場合などに発生する可能性があります。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。例えば、サービスの有効化を試みた際にシャットダウンの操作が完了していなかった場合、サービスが完全にシャットダウンされるのを待ってから [有効化] ボタンをクリックしてください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

ノード<ノード名>での共有設定用の有効な場所を入力します。

説明： 共有設定ファイルの場所が指定されていません。

ユーザの応答： 共有設定ファイルの格納先を入力してください。

指定データベースへの接続が失敗しました: 理由<エラーメッセージ>。

説明： リポジトリデータベースに接続できなかったため、Service Manager が Metadata Manager Service を起動できませんでした。

ユーザの応答： エラーを修正して、サービスをリスタートします。

ノードの削除中に次のエラーが発生しました。エラー - <エラーメッセージ>。

説明： Service Manager は、ドメインからノードを削除できませんでした。Service Manager がノード上で実行中のプロセスの強制終了を試みた際に、問題が発生した可能性があります。Service Manager がノードのシャットダウンを試みた際に、エラーを検知した可能性があります。また、Service Manager が domainmeta.xml ファイルからノードを削除しようと試みた際に問題が発生した可能性があります。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

サービスの削除中に次のエラーが発生しました。エラー - <エラーメッセージ>。

説明： Service Manager はサービスを削除できませんでした。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

ノードのシャットダウン中に次のエラーが発生しました。エラー -<エラーメッセージ>。

説明： Service Manager はノードをシャットダウンできませんでした。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

このサービスを有効にしているときに次のエラーが発生しました。エラー -<エラーメッセージ>。

説明： サービスの作成を試みた際に、Service Manager はサービスを有効化できませんでした。このエラーは、例えばサービスを実行するために指定したノードが使用できない場合などに発生する可能性があります。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。例えば、エラーの説明にノードが使用できないことが示されていた場合、ノードをリスタートするか、サービスを他のノードで実行するように設定するかしてください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

このキーはライセンスの更新に既に使用されています。更新には別のキーを使用してください。

説明： ライセンスの更新では、同じキーは1回しか使用できません。

ユーザの応答： 正しいキーを使用してライセンスを更新しているか確認してください。

一部のノードの共有設定ファイルの場所を特定できませんでした。すべてのノードが実行されているか確認してください。

説明： Service Manager は共有設定ファイルの場所を特定できませんでした。ノードが実行されていない場合、またはノードへの接続に失敗した場合、この問題が発生する可能性があります。

ユーザの応答： ドメイン内のすべてのノードが実行されているか確認してください。

次のエラーにより、指定されたクエリのログをエクスポートできませんでした。エラー -<エラーメッセージ>。

説明： Service Manager はクエリのログをエクスポートできませんでした。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

次のエラーにより、指定されたクエリのログをフェッチできませんでした。エラー -<エラーメッセージ>。

説明： Service Manager はクエリのログを取得できませんでした。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

次のエラーにより、指定されたクエリのログをパージできませんでした。エラー - <エラーメッセージ>。

説明： Service Manager はクエリのログをパージできませんでした。

ユーザの応答： エラーの説明を読み、必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。

複数のグループがグループ<名前>にマッピングされています。1 グループのみをドメイン内のグループに統合できます。グループ<名前>を修正し、もう一度実行してください。

説明： リポジトリでグループをアップグレードする場合に、選択したドメイン内の複数のグループを PowerCenter®ドメイン内の 1 つのグループにマッピングしようとしています。例えば、選択したドメイン内の“Sales”および“sales”というグループを PowerCenter ドメイン内のグループ“Sales”にマッピングすることはできません。PowerCenter ドメインでは、グループ名で大文字と小文字は区別されません。

ユーザの応答： 選択したドメイン内のグループ名を変更するか、選択したドメイン内のいずれか 1 つのグループを PowerCenter ドメイン内の異なるグループに統合します。

複数のユーザーがユーザー<名前>にマッピングされています。1 ユーザーのみをドメイン内のユーザーに統合できます。ユーザー<名前>を修正し、もう一度実行してください。

説明： リポジトリでユーザーをアップグレードするときに、選択したドメイン内の複数のユーザーを PowerCenter ドメインの 1 人のユーザーにマッピングしようとしています。例えば、選択したドメイン内の「RSmith」および「rsmith」というユーザーを PowerCenter ドメイン内のユーザー「RSmith」にマッピングすることはできません。PowerCenter ドメインでは、ユーザー名で大文字と小文字は区別されません。

ユーザの応答： 選択したドメイン内のユーザー名を変更するか、選択したドメイン内のいずれか 1 人のユーザーを PowerCenter ドメイン内の異なるユーザーに統合します。

選択されたノードは、いずれも実行されていません。Gateway Service を実行するために接続できるノードを、少なくとも 1 つ選択してください。

説明： ゲートウェイノードとして指定されたノードはシャットダウンされています。

ユーザの応答： 指定されたゲートウェイノードの 1 つを開始してください。または、ゲートウェイとして実行されているノードを設定してください。

ノード<ノード名>は、ドメイン内の唯一のゲートウェイであるため削除できません。

説明： すべてのドメインでは、少なくとも 1 つのゲートウェイノードが必要です。ドメイン内における唯一のゲートウェイであるゲートウェイノードは、削除できません。

ユーザの応答： 高可用性オプションが使用できる場合、ドメイン内に別のゲートウェイノードを作成してから、このノードを削除してください。

第 3 章

A メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [ADV メッセージ, 48 ページ](#)
- [ALERT メッセージ, 48 ページ](#)
- [ATHR メッセージ, 49 ページ](#)
- [AUTH メッセージ, 52 ページ](#)
- [AUTHEN メッセージ, 57 ページ](#)

ADV メッセージ

ADV_13226	次の DLL を開けませんでした: <ダイナミックリンクライブラリ名>。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、他のライブラリに依存するカスタムトランスフォーメーションライブラリの外部ライブラリをロードできません。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

ALERT メッセージ

ALERT_10000	警告のメタデータがドメイン設定データベースにありません。
説明:	ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答:	最新のバックアップファイルでドメイン設定データベースをリストアしてください。最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題を解決できるように破損したドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップします。
ALERT_10001	警告サービスはまだ有効ではありません。
説明:	ドメインでは警告が有効になっていません。

ユーザの応答：	別の要求を送信する前に、マスターゲートウェイが初期化されるまで待機してください。
ALERT_10002	ユーザー<ユーザー名>は、ドメイン内に定義されているユーザーではありません。
説明：	指定されたユーザーはドメイン内にありません。
ユーザの応答：	指定されたユーザーが有効であることを確認してください。
ALERT_10003	ユーザー<ユーザー名>は、警告の対象として登録されていません。
説明：	指定されたユーザーは、警告の受信対象から外されるため登録されません。
ユーザの応答：	ユーザーは以前に登録を解除された可能性があります。解除されるユーザーが今後警告を受信しなくなるかどうかを確認してください。
ALERT_10004	タイプ<警告タイプ>の警告（オブジェクト<オブジェクト名>、警告メッセージ<警告メッセージ>）はエラー<エラーメッセージ>により送信できません。
説明：	参照されている警告は送信できません。
ユーザの応答：	ドメイン内で SMTP 接続性およびユーザーメール情報が正しいことを確認してください。
ALERT_10010	ユーザー<ユーザー名>の警告サービスを解除できません。
説明：	警告ユーザーは削除できません。
ユーザの応答：	このドメインでマスターゲートウェイノードが実行中であることを確認してください。

ATHR メッセージ

ATHR_10000	Service Manager がまだ初期化されていません。
説明：	Tomcat Servlet Container によって Service Manager が初期化されませんでした。
ユーザの応答：	Service Manager は初期化中です。Service Manager が 5 分以内に初期化されない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
ATHR_10003	Service Manager が無効であるため、承認要求を受け付けることができません。
説明：	マスターゲートウェイ上の Service Manager に問題が発生したため、Service Manager は無効化されました。

ユーザの応答：	新規マスターゲートウェイが選択されるまで待機します。新規マスターゲートウェイノードによって、その Service Manager が有効化されます。新規マスターゲートウェイノードが自動的に起動しない場合は、このノードを主導で停止してからリスタートしてください。
ATHR_10006	必要なパラメータが指定されていない要求を受信しました。
説明：	必要なパラメータが指定されていない要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10007	誤った<実際のオブジェクトタイプ>パラメータ（予期したパラメータは<予期されるオブジェクトタイプ>）が指定された要求を受信しました。
説明：	不正なパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10010	Service Manager は、<オブジェクトのタイプ>の<オブジェクト名>を検出できませんでした。
説明：	検出できなかったオブジェクトのアクセスを許可する要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10011	Service Manager でメッセージ内に必要とされるパラメータは<予期されるパラメータ数>個ですが、実際に受信されたパラメータは<実際のパラメータ数>個です。
説明：	誤った数のパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10012	<オブジェクトのタイプ>の<オブジェクト名>に対する承認アクセスは、Service Manager によって拒否されました。
説明：	ユーザーが、適切な権限を持たないでオブジェクトにアクセスしようとした。
ユーザの応答：	ユーザーは、権限が付与されたオブジェクトにのみアクセスする必要があります。
ATHR_10013	Service Manager は、<オブジェクトのタイプ>承認アクセスのオブジェクトタイプを処理できません。
説明：	未知のタイプのオブジェクトに対する要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

ATHR_10014	ドメイン<このドメイン>の Service Manager が、別のドメイン<他のドメイン>に対する承認要求を受信しました。
説明：	このドメインは、別のドメインにあるオブジェクトの承認要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10015	<使用されている資格情報のソース>によって内部操作を実行する外部要求が、Service Manager に受信されました。
説明：	内部要求を未承認の送信者が受信しました。
ユーザの応答：	ドメインが未承認のユーザーから保護されていることを確認してください。
ATHR_10017	Service Manager は、資格情報を含まない承認要求を受信しました。
説明：	資格情報を含まない要求を受信しました。
ユーザの応答：	再度ログインするか、またはマスタ選択が終了するまで待機してください。
ATHR_10018	承認<アクティビティのタイプ>のアクティビティタイプは、Service Manager で処理できません。
説明：	未知のアクティビティタイプに対する要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10019	読み取り専用ユーザー<ユーザー名>は、<オブジェクトのタイプ>の<オブジェクト名>を変更しようとしたため、承認アクセスを拒否されました。
説明：	ユーザーが、適切な権限を持たないでオブジェクトを変更しようとした。
ユーザの応答：	ユーザーは、権限が付与されたオブジェクトを読み取ることができます。
ATHR_10021	ユーザー<ユーザー名>は、<オブジェクトのタイプ>の<オブジェクト名>にアクセスしようとしたため、承認アクセスを拒否されました。
説明：	リポジトリログの外部にあるオブジェクトに、ユーザーがアクセスしようとした。
ユーザの応答：	ユーザーは、ログイン先リポジトリへの参照があるオブジェクトにのみアクセスできます。
ATHR_10022	ユーザー<ユーザー名>は承認アクセスを拒否されました。サービス\\u30d5 オルダの指定が正しくないためです: <サービスおよびフォルダ>。
説明：	正しく指定されていないサービスおよびフォルダに、ユーザーがアクセスしようとした。

ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10023	ユーザー<ユーザー名>は承認アクセスを拒否されました。サービス<サービス名>が見つからないためです。
説明：	このドメインで参照されていないサービスに、ユーザーがアクセスしようとした。
ユーザの応答：	このドメイン内のサービスに変更を加えていないことを確認してください。
ATHR_10024	ユーザー<ユーザー名>は承認アクセスを拒否されました。要求の対象が誤ったタイプのサービス<サービスタイプ>であるためです。
説明：	ユーザーがアクセスしようとしたサービスタイプは無効です。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10025	ユーザー<ユーザー名>は承認アクセスを拒否されました。要求の対象が別のドメイン<ドメイン名>であるためです。
説明：	ユーザーが別のドメインにアクセスしようとした。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ATHR_10026	ユーザー<ユーザー名>には、ドメイン内の別ユーザーにアクセスする権限がありません。
説明：	ユーザーが別のユーザーにアクセスしようとしたが、このユーザーには適切な権限がありません。
ユーザの応答：	ユーザーはドメイン管理者に依頼して、目的の要求を実行してもらう必要があります。

AUTH メッセージ

AUTH_10000	認証の状態が無効なため、Service Manager は認証を有効化できませんでした。
説明：	ドメイン設定データを格納するネットワーク共有ディスクにアクセスできません。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースを格納する共有ディスクにアクセスできるようにしてください。
説明：	ノード設定がドメイン設定と同期化されていません。
ユーザの応答：	このゲートウェイをシャットダウンし、マスターゲートウェイを選択を強制します。問題が解決した場合は、 <i>infacmd</i> を使用してノード設定を修正します。

説明:	認証設定に無効なデータがあります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。 正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
AUTH_10001	Service Manager が初期化されていません。
説明:	Tomcat Servlet Container によって Service Manager が初期化されませんでした。
ユーザの応答:	Service Manager は初期化中です。Service Manager が 5 分以内に初期化されない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
AUTH_10005	Service Manager が無効であるため、認証要求を受け付けることができません。
説明:	マスターゲートウェイノード上の Service Manager に問題が発生したため、Service Manager は無効化されました。
ユーザの応答:	新規マスターゲートウェイが選択されるまで待機します。新規マスターゲートウェイノードによって、その Service Manager が有効化されます。新規マスターゲートウェイノードが自動的に起動しない場合は、このノードを主導で停止してからリスタートしてください。
AUTH_10007	<ユーザー名>は既に存在するため、ユーザーを追加することはできません。
説明:	既存のユーザーと同じ名前で作成することはできません。
ユーザの応答:	別のユーザー名を使用して、ユーザーを作成します。
AUTH_10009	管理者ユーザーは削除できません。
説明:	管理者ユーザーは削除できません。この操作は許可されていません。
ユーザの応答:	管理者ユーザーは削除しないでください。
AUTH_10010	ユーザー名、パスワード、またはドメイン名の文字が UTF-16LE に準拠していないため、資格情報を暗号化できません。
説明:	ユーザー名、パスワード、またはドメイン名に、UTF-16LE に準拠していない文字が含まれています。
ユーザの応答:	ユーザー名、パスワード、およびドメイン名に含まれている文字がすべて、UTF-16LE に準拠していることを確認してください。
AUTH_10011	認証の有効化に失敗しました。
説明:	ドメイン設定データベースを格納するネットワーク共有ディスクにアクセスできません。
ユーザの応答:	ドメイン設定データを格納する共有ディスクにアクセスできるようにしてください。

説明:	ノード設定がドメイン設定と同期化されていません。
ユーザの応答:	このゲートウェイをシャットダウンし、マスターゲートウェイを選択を強制します。問題が解決した場合は、 <i>infacmd</i> を使用してノード設定を修正します。
説明:	ドメイン設定データベース内に認証データがないか、または無効です。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
AUTH_10014	認証データは、ユーザーを含んでいないため無効です。
説明:	ドメイン設定データベース内の認証データが無効です。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
AUTH_10015	操作<操作名>要求のための入力は、指定されていないものでなければなりません。
説明:	操作に必要な入力が指定されませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
AUTH_10016	ユーザー<ユーザー名>が見つからないため、要求を実行できません。
説明:	ユーザーデータを更新しようとしたますが、Service Manager は要求で指定されたユーザーを認証できませんでした。
ユーザの応答:	ユーザー要求のためにエラーが表示された場合は、有効なユーザー名で要求を再発行してください。ユーザーを再作成する必要がある場合があります。
AUTH_10018	操作<操作名>の要求に必要な入力のタイプは<予期される入力タイプ>ですが、指定されたのは<実際の入力タイプ>です。
説明:	必要な入力が認証側に届きませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
AUTH_10019	ユーザー名またはパスワードがシステムに認識されません。
説明:	ログインのユーザー名とパスワードの組み合わせが無効です。ユーザーを認証できません。
ユーザの応答:	有効なユーザー名とパスワードを入力してログインします。

AUTH_10022	ノード<ノード名>はドメイン内に定義されていません。
説明：	ドメイン内にノードが定義されていません。
ユーザの応答：	ノード設定を変更するか、またはドメインにノードを追加してください。
AUTH_10023	管理者のユーザー名またはパスワードがドメイン設定にありません。
説明：	ドメイン設定データベース内の認証データが無効です。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。 正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
AUTH_10024	システムに認識されない無効な資格情報がメッセージに含まれているため、メッセージリクエストに失敗しました。
説明：	メッセージ要求に無効な資格情報が含まれていました。
ユーザの応答：	ユーザー要求のためエラーが表示された場合は、再度ログインし、要求を再発行して、有効な資格情報を取得する必要があります。さもないければ、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
AUTH_10026	ノード<ノード名>とドメインとの関連付け処理中に、スレッドが中断されました。
説明：	ノードを関連付けているときに、スレッドで問題が発生しました。
ユーザの応答：	再度実行してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
AUTH_10027	ノード<ノード名>に関連付けられたユーザー<ユーザー名>が、ドメイン内に存在していません。
説明：	ノードに指定されたユーザーが、ドメイン内に存在しませんでした。
ユーザの応答：	ドメイン内にユーザーを追加するか、またはユーザーを含むノードを再定義してください。
AUTH_10028	ノード<ノード名>に関連付けられたパスワードは無効です。
説明：	ノードに指定されているユーザーパスワードが、ドメイン設定データベース内のパスワードと一致しませんでした。
ユーザの応答：	正しいパスワードでノードを再定義してください。
AUTH_10029	ノード<ノード名>は、ドメインに関連付けられていません。
説明：	ノードが関連付けられていません。
ユーザの応答：	ノードを再定義してください。

AUTH_10030	ユーザー<ユーザー名>は、ノード<ノード名>に関連付けられていません。
説明：	ノード設定で指定されたユーザーが、ドメイン設定と一致しません。
ユーザの応答：	ドメインノードでユーザーを変更するか、またはドメインノードと同じユーザーでノードを再定義してください。
AUTH_10031	ノード<ノード名>のホスト名が、ノード設定とドメイン設定とで矛盾しています。
説明：	ノード設定が正しくありません。
ユーザの応答：	ノードを再定義してください。
説明：	ノードが2回定義されています。
ユーザの応答：	異なる名前のノードを作成してください。
AUTH_10032	ノード<ノード名>のポート番号が、ノード設定とドメイン設定とで矛盾しています。
説明：	ノード設定が正しくありません。
ユーザの応答：	ノードを再定義してください。
説明：	ノードが2回定義されています。
ユーザの応答：	異なる名前のノードを作成してください。
AUTH_10033	ノード<ノード名>のゲートウェイ設定が、ノード設定とドメイン設定とで矛盾しています。
説明：	ゲートウェイノードを、ドメインプロパティとノードプロパティで設定しています。一方でゲートウェイードとして設定し、もう一方でワーカーノードとして設定しています。
ユーザの応答：	2つの場所でノード設定を同じ設定にするようにノードをゲートウェイノード、またはワーカーノードのどちらかに設定して、ドメインプロパティまたはノードプロパティを更新してください。
AUTH_10036	ユーザー<ユーザー名>には、ドメイン内のオブジェクトに対する権限がありません。
説明：	ログインしようとしたユーザーには、ドメイン内での権限がありません。
ユーザの応答：	ユーザーはユーザーの権限の追加やユーザーの削除を、ドメイン管理者に依頼する必要があります。
AUTH_10037	リポジトリサービス<リポジトリサービス名>用ドメイン<ドメイン名>は、このドメイン内部にリンクされていません。
説明：	ユーザーが、このドメイン経由でこのドメインで使用されていないサービスにログインしようとしています。
ユーザの応答：	ユーザーは、リポジトリサービスドメインに直接ログインするか、またはリンクを定義する必要があります。

AUTH_10038	リポジトリサービス<リポジトリサービス名>はこのドメイン内に定義されていないか、またはこのドメイン内で参照されていません。
説明:	要求されたサービスは、このドメイン内では認識されていません。
ユーザの応答:	ユーザーは、このドメインで認識されているリポジトリサービスを選択する必要があります。
AUTH_10039	リポジトリサービス<リポジトリサービス名>は、複数の既知ドメイン<ドメインのリスト>内に定義されています。
説明:	同じ名前のリポジトリサービスが複数のドメインに存在します。
ユーザの応答:	ユーザーは、要求されたドメインを指定する必要もあります。

AUTHEN メッセージ

AUTHEN_10001	Service Manager は、ユーザー<ユーザー名>をセキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内で認証することに失敗しました。ユーザーは無効です。
説明:	無効なユーザーがログインしようとしてしました。
ユーザの応答:	ユーザーアカウントを有効にします。
AUTHEN_10002	Service Manager は、LDAP ユーザー<ユーザー名>をセキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内で認証することに失敗しました。LDAP サーバーはユーザーの認証に失敗しました。エラー<LDAP エラーメッセージ>。
説明:	LDAP サーバーはユーザーを認証できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、LDAP サーバーからのエラーメッセージを確認してください。

第 4 章

B メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [BAPI メッセージ, 58 ページ](#)
- [BR メッセージ, 61 ページ](#)
- [BTree メッセージ, 64 ページ](#)
- [BW メッセージ, 66 ページ](#)

BAPI メッセージ

BAPI_99101	1 つまたは複数の接続パラメータが欠落しています。
説明：	RFC/BAPI アプリケーション接続は、1 つまたは複数の必須パラメータについては値が含まれていません。
ユーザの応答：	必須アプリケーション接続パラメータのすべてについて有効値を含めてください。
BAPI_99102	関数<関数名>のどのパラメータも、STATUS RETURN 構造体として選択されていません。
説明：	指定された関数についてはどのパラメータも、BAPI/RFC トランスフォーメーションの RETURN 構造体ステータスとして選択されていません。
ユーザの応答：	テーブルエクスポートパラメータ用の RETURN 構造体を指定してください。
BAPI_99103	関数 RETURN パラメータは指定されています。ただし、プロパティ値文字列の解析中に検出された必須値は、<個数>個（<個数>個中）のみです。
説明：	Integration Service が、プロパティ値文字列のパース中に、関数の戻りパラメータに対する有効な戻り値を検出できませんでした。
ユーザの応答：	関数の戻りパラメータに有効な戻り値を入力します。

BAPI_99105	RETURN パラメータの STATUS あるいは TEXT フィールドは ABAP タイプ CHAR または NUMC でなければいけません。
説明：	BAPI/RFC トランスフォーメーションの RETURN パラメータのステータスフィールドまたはテキストフィールドで、ABAP データタイプが CHAR または NUMC になっていません。
ユーザの応答：	BAPI/RFC トランスフォーメーションの RETURN パラメータのステータスフィールドまたはテキストフィールドで、ABAP データタイプを CHAR または NUMC に設定してください。
BAPI_99106	RETURN 構造体内で STATUS フィールド [{0}] を見つけれませんでした。
説明：	BAPI/RFC トランスフォーメーション内の RETURN 構造体用ステータスフィールドに、有効値が指定されていません。
ユーザの応答：	BAPI/RFC トランスフォーメーション内の RETURN 構造体用ステータスフィールドに、有効値を指定してください。
BAPI_99107	RETURN 構造体内で TEXT フィールド [{0}] を見つけれませんでした。
説明：	BAPI/RFC トランスフォーメーションは、RETURN 構造体用テキストフィールドに有効値が指定されていません。
ユーザの応答：	BAPI/RFC トランスフォーメーションで、テキストフィールドまたは RETURN 構造体に有効値を指定してください。
BAPI_99109	関数テーブルパラメータ用の内部テーブルを読み取れませんでした。
説明：	BAPI/RFC トランスフォーメーションが、インポート前に変更された別のリポジトリまたは別のフォルダからインポートしました。そのため、Integration Service は、関数テーブルパラメータ用の内部テーブルを読み取れませんでした。
ユーザの応答：	再度 BAPI/RFC トランスフォーメーションをエクスポートしインポートします。
BAPI_99113	IntegrationID<統合 ID>の RFC 関数コールで、例外<例外>が発生しました。
説明：	SAP アプリケーションサーバーから SAP システムへの RFC コールが失敗しました。
ユーザの応答：	SAP システム用の有効な入力データを入力します。SAP アプリケーションサーバーが動作しているかどうか確認します。
BAPI_99116	Integration Service は、関数テーブルパラメータ [{0}] に対する SAP 内部テーブルを作成できませんでした。
説明：	Integration Service が SAP 内部テーブルを作成できませんでした。Integration Service プロセスを実行するノードがメモリ不足である可能性があります。
ユーザの応答：	ノードが常駐するマシンに十分なメモリがあることを確認します。

BAPI_99118	Integration Service は、RETURN 構造体内でフィールド [{0}] を見つけられませんでした。
説明:	BAPI/RFC トランスフォーメーション内の RETURN 構造体用ステータスフィールドに、有効値が指定されていません。
ユーザの応答:	BAPI/RFC トランスフォーメーション内の RETURN 構造体用ステータスフィールドに、有効値を指定してください。
BAPI_99129	SAP へのコミット呼び出しが失敗しました。
説明:	Integration Service が SAP へのコミット関数呼び出しを実行することができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、セッションログのエラーメッセージを参照してください。
BAPI_99133	Integration Service が SAP に接続できませんでした。
説明:	BAP/RFC アプリケーション接続の接続情報が無効です。
ユーザの応答:	接続パラメータを確認します。
説明:	SAP システムエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
BAPI_99135	Integration Service で Integration ID<ID 番号>用の関数パラメータ<関数パラメータ名>にデフォルト値<値>を適用したときに、データオーバーフローが発生しました。
説明:	Integration Service がパラメータのデフォルト値をコピーできませんでした。パラメータの値がパラメータのメタデータに準拠していません。例えば、パラメータ値の長さや位取り、精度が正しくない可能性があります。
ユーザの応答:	パラメータの値がパラメータのメタデータに準拠していることを確認してください。
BAPI_99136	Integration ID<ID 番号>用のポート<ポート番号>で、データ<データ>がオーバーフローしました。
説明:	Integration Service がパラメータの入力データをコピーできませんでした。パラメータの値がパラメータのメタデータに準拠していません。例えば、パラメータ値の長さや位取り、精度が正しくない可能性があります。
ユーザの応答:	パラメータの値がパラメータのメタデータに準拠していることを確認してください。
BAPI_99137	Integration Service でレガシーキー<レガシーキー値>のフィールド<フィールド名>にデフォルト値<値>を適用したときにデータのオーバーフローが発生しました。
説明:	Integration Service がフィールドのデフォルト値をコピーできませんでした。フィールドの値がフィールドのメタデータに準拠していません。例えば、パラメータ値の長さや位取り、精度が正しくない可能性があります。

ユーザの応答：	フィールドの値がフィールドのメタデータに準拠していることを確認してください。
BAPI_99138	ポート<ポート番号>のデータ変換エラーが、データ<データ>で発生しました。
説明：	SAP システムが、パラメータのメタデータに準拠しない精度、または位取りを持つデータを送信した可能性があります。
ユーザの応答：	変換データタイプに SAP データタイプとの互換性があることを確認してください。あるいは、ポートの精度またはスケールを大きくします。
説明：	データに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
BAPI_99139	ポート<ポート番号>のデータ変換エラーが発生しました。
説明：	SAP システムが、パラメータのメタデータに準拠しない精度、または位取りを持つデータを送信した可能性があります。
ユーザの応答：	変換データタイプに SAP データタイプとの互換性があることを確認してください。あるいは、ポートの精度またはスケールを大きくします。
説明：	データに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
BAPI_99140	Integration Service は、RFC 関数<関数名>のパラメータ<パラメータ名>用のメタデータを SAP から取得できませんでした。
説明：	指定されたパラメータ用のメタデータは、SAP システムに格納されていない可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
説明：	Integration Service は SAP システムに接続できませんでした。
ユーザの応答：	RFC/BAPI アプリケーションの接続パラメータが正しいことを確認します。あるいは、Integration Service および SAP システムが動作中であることを確認します。 詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

BR メッセージ

BR_16001	データベースに接続する際にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service がデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答：	正しい情報でログインしてください。ユーザー名およびパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。

BR_16002	エラー: 初期化が失敗しました。
説明:	Integration Service は reader を初期化できませんでした。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。他にメッセージがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
BR_16004	エラー: Prepare が失敗しました。
説明:	Integration Service がソース修飾子トランスフォーメーションに対する SQL クエリを準備できませんでした。
ユーザの応答:	Designer でマッピングを確認します。
説明:	reader プロセス中にセッションを終了したか、内部エラーのために Integration Service が reader プロセスを終了しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
BR_16009	Reader の実行が終了しました。
説明:	reader プロセス中にセッションを終了したか、内部エラーのために Integration Service が reader プロセスを終了しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
BR_16034	エラー: 取り出しが失敗しました。
説明:	リレーショナルソースデータベースからの情報の取り出し中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、他のデータベースエラーを確認してください。データベースエラーが何もない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
BR_16036	動的にロードしたライブラリで、reader 初期化機能にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
BR_16037	ドライバの初期化でエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
BR_16038	正常性検査が失敗しました: <エラーメッセージ>。リーダーの初期化が失敗しました。
説明:	マッピングが無効になっている可能性があります。
ユーザの応答:	Designer でマッピングを確認してから、ワークフローを再度実行してください。セッションが失敗した場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

BR_16045	Reader の実行を終了します。<ファイル名>からのデータの読み込み中に、エラーのしきい値<エラーの最大数>に到達しました。
説明：	Integration Service は、ソースファイルからのデータの読み取りで、エラーのしきい値に達しました。
ユーザの応答：	セッションログで前のエラーを参照します。
BR_16046	ユーザー定義のクエリ<クエリ名>に、正しく解決できないマッピングパラメータまたは変数への参照があります。
説明：	Integration Service は、指定クエリで参照パラメータおよび変数を展開中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	指定クエリで、必ずパラメータおよび変数を宣言し、有効な開始値を用意します。
BR_16047	ユーザー定義の結合条件/ソースフィルタ<条件名>に、正しく解決できないマッピングパラメータまたは変数への参照があります。
説明：	指定ジョイン条件あるいはフィルタ条件で、参照パラメータおよび変数を展開中に、Integration Service でエラーが検出されました。
ユーザの応答：	指定ジョイン条件あるいはフィルタ条件で、パラメータおよび変数を宣言し、有効開始値を用意します。
BR_16048	ユーザー定義のソースフィルタ条件<条件名>に、正しく解決できないマッピングパラメータまたは変数への参照があります。
説明：	指定フィルタ条件でパラメータおよび変数を展開中に、Integration Service でエラーが検出されました。
ユーザの応答：	指定文字列で、必ずパラメータおよび変数を宣言し、有効開始値を用意します。
BR_16050	ユーザー指定の文字列<文字列の値>に、正しく解決できないマッピングパラメータまたは変数への参照があります。
説明：	指定された文字列のパラメータおよび変数の展開中に、Integration Service でエラーが検出されました。
ユーザの応答：	指定文字列で、必ずパラメータおよび変数を宣言し、有効開始値を用意します。
BR_16056	リポジトリ内の FTP 情報が壊れています。
説明：	リポジトリ内に、矛盾した FTP 情報が含まれています。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

BTree メッセージ

BTree_90002	エラー: 指定されたキャッシュサイズが小さすぎます。<サイズ>より大きい値を指定してください。
説明:	トランスフォーメーションに指定されたキャッシュサイズが不十分なため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、キャッシュサイズを増やしてください。
BTree_90004	B-Tree の初期化中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service には、キャッシュディレクトリへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認します。
説明:	トランスフォーメーションを処理するにはメモリの量が不適切です。
ユーザの応答:	Integration Service が動作しているマシンに、トランスフォーメーションの処理に十分なメモリがあるか確認します。
BTree_90005	インデックスキャッシュファイルのオープンに失敗しました。
説明:	Integration Service には、キャッシュディレクトリの読み取り権限がありません。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定されたユーザーにキャッシュディレクトリの読み取り権限があるか確認します。
BTree_90006	インデックスキャッシュファイルに書き込めません。
説明:	Integration Service には、キャッシュディレクトリへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認します。
BTree_90007	キー<キー名>は、インデックスキャッシュ内にありません。
説明:	Integration Service はインデックスキャッシュでプライマリキーまたは外部キーを見つけることができませんでした。キャッシュファイルが変更または削除されている可能性があります。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。
BTree_90009	グループ<グループ>内のキャッシュブロックをロック解除しているときにエラーが発生しました。
説明:	キャッシュディレクトリのディスク領域が不十分です。
ユーザの応答:	ディスクに空き領域があるかを確認します。

BTree_90010	グループ<グループ>内のキャッシュブロックをロックしているときにエラーが発生しました。 キャッシュサイズを増やしてください。
説明：	トランスフォーメーションに指定されたキャッシュサイズが不十分なため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、キャッシュサイズを増やしてください。
説明：	キャッシュディレクトリのディスク領域が不十分です。
ユーザの応答：	ディスクに空き領域があるかを確認します。
BTree_90011	グループ<グループ>の外部キーインデックスに行を挿入しているときに、エラーが発生しました。
説明：	Integration Service には、キャッシュディレクトリへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答：	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認します。
説明：	キャッシュディレクトリのディスク領域が不十分です。
ユーザの応答：	ディスクに空き領域があるかを確認します。
BTree_90012	グループ<グループ>のプライマリキーインデックスに行を挿入しているときにエラーが発生しました。
説明：	Integration Service には、キャッシュディレクトリへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答：	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認します。
説明：	キャッシュディレクトリのディスク領域が不十分です。
ユーザの応答：	ディスクに空き領域があるかを確認します。
BTree_90013	エラー: 重複行を削除できません。
説明：	Integration Service には、キャッシュディレクトリへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答：	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認します。
説明：	キャッシュディレクトリのディスク領域が不十分です。
ユーザの応答：	ディスクに空き領域があるかを確認します。
BTree_90014	エラー: キャッシュマネージャは新しいブロックを割り当てられませんでした。
説明：	トランスフォーメーションに指定されたキャッシュサイズが不十分なため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、キャッシュサイズを増やしてください。
説明：	Integration Service には、キャッシュディレクトリへの書き込み権限がありません。

ユーザの応答： Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認します。

説明： トランスフォーメーションを処理するにはメモリの量が不適切です。

ユーザの応答： Integration Service が動作しているマシンに、トランスフォーメーションの処理に十分なメモリがあるか確認します。

BW メッセージ

BW_41013 **ドメイン<ドメイン名>で Integration Service <Integration Service 名>に接続できません。**

説明： Integration Service に対する接続設定が違います。

ユーザの応答： Integration Service が実行されていることを確認します。 Integration Service に対するユーザー名、パスワード、ホスト名、およびポート番号の設定を確認します。

BW_41014 **BW サーバーは PowerCenter ワークフロー名を含まない SAP BW サービスに要求を送信しました。**

説明： InfoPackage の [サードパーティ選択] タブには、PowerCenter ワークフロー名がありません。

ユーザの応答： InfoPackage の [サードパーティ選択] タブで、PowerCenter ワークフロー名を指定します。

BW_41020 **SAP ゲートウェイへの接続に失敗しました。**

説明： saprfc.ini の RFC 接続先または目的エントリが正しくありません。

ユーザの応答： saprfc.ini の RFC 接続先または目的エントリを変更してください。

BW_41027 **Integration Service は、行番号<行番号>にあるデータを BW ターゲット<ターゲット名>用に準備できませんでした。**

説明： ソースデータには、行の無効なデータが含まれています。

ユーザの応答： ターゲット定義のフィールドのデータタイプ、位取り、および精度に一致するよう、ソースデータを修正してください。

BW_41031 **SAP BW サービスは、パラメータファイル<パラメータファイル>をデータ選択用に開けませんでした: <データ選択>。**

説明： SAP BW サービスのパラメータファイルディレクトリのプロパティには、存在しないディレクトリ、または読み取り権限および書き込み権限が有効化されていないディレクトリが含まれています。

ユーザの応答： 管理者ツールで、パラメータファイルディレクトリのプロパティに、SAP BW サービスプロセスが実行されるノード上の有効なディレクトリが格納されているか確認します。 また、ディレクトリで読み取り権限および書き込み権限が有効化されているか確認します。

BW_41044	SAP BW InfoPackage にデータ選択が指定されましたが、サードパーティ選択の入力値が Folder:Workflow:Session の形式になっていません。ワークフロー名はパラメータファイルのヘッダでセッション名として使用されます。
説明：	SAP NetWeaver BI サーバーはデータ選択エントリを含む SAP BW サービスに要求を送りましたが、[サードパーティ選択] タブ上のワークフロー名は正しい形式で指定されていません。
ユーザの応答：	InfoPackage の [サードパーティ選択] タブで、ワークフロー名を <PowerCenter フォルダ名>:<PowerCenter ワークフロー名>:<PowerCenter セッション名>の形式で入力します。
BW_41052	SAP BW サービスは Integration Service に接続できませんでした。
説明：	Integration Service が動作していない可能性があります。または SAP BW サービスに、関連付けられた Integration Service に対する不正な接続情報が含まれています。
ユーザの応答：	Integration Service が実行されていることを確認します。または管理者ツールで、SAP BW サービスに Integration Service に対する正しい接続情報が含まれていることを確認します。
BW_41058	BW システムへの接続試行時に SAP BW サービスのエラーが最大数に達しました。SAP BW サービスをシャットダウンします。
説明：	SAP BW サービスは SAP NetWeaver BI システムへの接続を 5 回試みましたが、すべて失敗しました。
ユーザの応答：	saprfc.ini ファイルが正しく設定されていることを確認します。
BW_41065	ワークフロー開始要求が失敗しました。メッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	メッセージに指定された理由により、Integration Service は SAP NetWeaver BI ワークフローを開始できませんでした。
ユーザの応答：	メッセージに指定された問題を修正し、ワークフローをリスタートします。
BW_41073	SAP BW サービスは未サポートの関数<関数>のコールを受信しました。
説明：	SAP BW サービスは SAP NetWeaver BI システムから、SAP BW サービスに登録されていない関数の RFC コールを受け取りました。
ユーザの応答：	SAP NetWeaver BI システム内の SAP BW サービス用に作成された RFC Destination は、データロードの目的にのみ使用します。
BW_41076	SAP BW サービス設定プロパティ<プロパティ>のフェッチ時にエラーが発生しました。
説明：	SAP BW サービスに無効な値のプロパティが含まれているため、サービスを起動できませんでした。
ユーザの応答：	管理者ツールで、SAP BW サービスのプロパティが正しく設定されていることを確認します。

BW_41077	サービスの初期化時にエラーが発生しました。
説明：	SAP BW サービスは Integration Service に接続できないため、LMAPI サービスを初期化できませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service が実行されていることを確認します。または管理者ツールで、SAP BW サービスに Integration Service に対する正しい接続情報が含まれていることを確認します。
BW_41082	SAP BW サービスは Integration Service<Integration Service 名>をドメイン<ドメイン名>で見つけられませんでした。
説明：	SAP BW サービスは、InfoPackage の [サードパーティ選択] タブで指定されたドメインで Integration Service を見つけることができませんでした。ドメインおよび Integration Service 名のプロパティ値が無効な可能性があります。
ユーザの応答：	SAP NetWeaver BI システムの [サードパーティ選択] タブに入力されたドメインおよび Integration Service 名が有効であるか確認します。
説明：	Integration Service が有効になっていない可能性があります。
ユーザの応答：	Integration Service が有効になっていることを確認します。

第 5 章

C メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [CFG メッセージ, 69 ページ](#)
- [CMD メッセージ, 79 ページ](#)
- [CMN メッセージ, 79 ページ](#)
- [CNX メッセージ, 122 ページ](#)
- [CONF メッセージ, 122 ページ](#)
- [CSE メッセージ, 122 ページ](#)
- [CTSDK メッセージ, 124 ページ](#)

CFG メッセージ

CFG_10000	ドメインの状態が無効なため、Service Manager はドメイン設定を有効化できませんでした。
説明：	ドメイン設定データベースを格納するネットワーク共有ディスクにアクセスできません。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースを保持する共有ディスクにアクセスできるようにしてください。
説明：	ノード設定がドメイン設定と同期化されていません。
ユーザの応答：	このゲートウェイをシャットダウンし、マスターゲートウェイを選択を強制します。問題が解決した場合は、 <i>infacmd</i> を使用してノード設定を修正します。
説明：	ドメイン環境設定データベース内に不正なデータがあります。
ユーザの応答：	正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
CFG_10001	Service Manager が初期化されていません。
説明：	Tomcat Servlet Container によって Service Manager が初期化されませんでした。

ユーザの応答：	数分待機してください。Service Manager は初期化中です。Service Manager が 5 分以内に初期化されない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
CFG_10005	Service Manager が無効であるため、ドメイン設定要求を受け付けることができません。
説明：	マスターゲートウェイノード上の Service Manager に問題が発生したため、Service Manager は無効化されました。
ユーザの応答：	新規マスターゲートウェイが選択されるまで待機します。新規マスターゲートウェイノードによって、その Service Manager が有効化されます。新規マスターゲートウェイノードが自動的に起動しない場合は、このノードを主導で停止してからリスタートしてください。
CFG_10008	必要なパラメータが指定されていない要求を受信しました。
説明：	必要なパラメータが指定されていない要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CFG_10009	誤った<実際のオブジェクトタイプ>パラメータ（予期したパラメータは<予期されるオブジェクトタイプ>）が指定された要求を受信しました。
説明：	不正なパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CFG_10012	既存のドメインオプショングループ<オプショングループ>を追加できません。
説明：	既存のオプショングループを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	使用中でないオプショングループ名を選択してください。
CFG_10013	ドメインオプショングループ<オプショングループ>が見つかりません。
説明：	検出できなかったオプショングループにアクセスする要求を受信しました。
ユーザの応答：	オプショングループの名前を確認するか、またはオプショングループを作成してください。
CFG_10014	既存のフォルダ<フォルダパス>は作成できません。
説明：	既存のフォルダを作成する要求を受信しました。
ユーザの応答：	使用中でないフォルダ名を選択してください。
CFG_10015	既存のリンクドメイン<リンクドメイン名>は追加できません。
説明：	既存のリンクドメインを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	使用中でないリンクドメインを選択してください。

CFG_10017	ドメインノード<ノード名>は、ドメイン内の唯一のゲートウェイであるため、削除できません。
説明:	ドメインで最後のゲートウェイを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答:	続行する前に、ゲートウェイにする別のノードを選択または作成してください。
CFG_10018	フォルダ<フォルダパス>は、空ではありません。
説明:	使用中のフォルダを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答:	続行する前に、フォルダの内容を移動または削除してください。
CFG_10019	ルートフォルダは削除できません。
説明:	ルートフォルダを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答:	ルートフォルダは保護されているため、この操作は実行しないでください。
CFG_10020	サービスが有効になっているときには、Integration Service<サービス名>に関連付けられたノードリストを変更できません。
説明:	ノードをグリッドに、グリッドをノードに、またはあるグリッドを有効な Integration Service 上の別のグリッドに変更する要求を受信しました。
ユーザの応答:	このタイプの変更を加える前に、サービスを無効にしてください。
CFG_10021	Service Manager は<データベースタイプ>のデータベース (<データベースホスト>: <データベースポート>) からドメイン設定を読み込むことができませんでした。エラー: <エラーメッセージ>。
説明:	Service Manager は、データベースからドメイン設定を読み込むことができませんでした。
ユーザの応答:	ドメインに対して指定されたデータベース接続性情報が正しいことを確認します。
説明:	ドメイン環境設定データベース内に不正なデータがあります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
CFG_10022	サービス<サービス名>とリポジトリを関連付けることはできません。理由: <失敗の理由>。
説明:	リポジトリにサービスを関連付けようとしたが失敗しました。
ユーザの応答:	一覧表示されたエラーを解決してから、再試行してください。

CFG_10023	サービス<サービス名>とリポジトリの関連付けを解除できません。理由: <失敗の理由>。
説明:	サービスとリポジトリの関連付けを解除しようとしたが失敗しました。
ユーザの応答:	一覧表示されたエラーを解決してから、再試行してください。
CFG_10025	グリッド<グリッド名>は、次のサービスから参照されているため削除できません: <サービスのリスト>。
説明:	サービスから参照されているグリッドを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答:	続行する前に、一覧表示されたサービスを他のグリッドまたはノードに割り当ててください。
CFG_10026	グリッド<グリッド名>に、ドメインに定義されていないノード<ノードのリスト>が含まれています。
説明:	存在しないグリッドにノードを含める要求を受信しました。
ユーザの応答:	グリッドの変更中は、既存のノードのみを使用します。
CFG_10027	サービス<サービスのリスト>は、ドメイン内に存在しません。
説明:	一覧表示されたサービスはドメイン内に存在しません。
ユーザの応答:	要求された操作内の既存のサービスのみを使用してください。
CFG_10028	リンクドメイン<リンクドメイン名>は、次のサービスから参照されているため削除できません: <サービスのリスト>。
説明:	参照されているリンクドメインを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答:	一覧表示されたサービスを別のドメインに移動してください。
CFG_10029	リンクドメイン<リンクドメイン名>が、ドメイン内に見つかりません。
説明:	検出できなかったリンクドメインにアクセスする要求を受信しました。
ユーザの応答:	ドメインをリンクしてください。
CFG_10030	<オブジェクト名>は、ドメイン内で既に使用されているため、追加できません。
説明:	名前が既に使用されているオブジェクトを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答:	まだ使用されていないオブジェクト名を選択してください。
CFG_10031	<オブジェクト名>: <オブジェクトのタイプ>のオブジェクトは、ドメイン内に見つかりません。
説明:	指定されたオブジェクトはドメインから削除されたか、またはドメインに作成されませんでした。
ユーザの応答:	ドメインに定義されているオブジェクトを選択してください。

CFG_10032	Service Manager のコンポーネント<コンポーネント名>を削除できません。
説明：	Service Manager のコンポーネントを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答：	なし。この保護された操作は実行できません。
CFG_10033	フォルダ<フォルダパス>は、既に存在しています。
説明：	同じ名前の親フォルダにフォルダを移動する要求を受信しました。
ユーザの応答：	別の親フォルダを選択するか、またはいずれかの名前を変更してください。
CFG_10037	ライセンス<ライセンス名>は、サービスが割り当てられているため、削除できません。
説明：	既にサービスが割り当てられているライセンスを削除する要求を受信しました。
ユーザの応答：	割り当てられているサービスを別のライセンスに移動します。
CFG_10040	リンクドメイン<リンクドメイン名>は、ドメインと同じ名前であるため追加できません。
説明：	名前が既に使用されているリンクドメインを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	これらのドメインのいずれかに別の名前を選択します。
CFG_10041	フォルダパス<フォルダパス>が存在しません。
説明：	指定されたフォルダパスはドメインに存在しません。
ユーザの応答：	既存のフォルダパスを指定するか、または指定したフォルダパスを確認してください。
CFG_10042	ライセンスのシリアル番号は既に使用されています。
説明：	別のライセンスシリアル番号と同じシリアル番号のライセンスを追加する要求を受信しました。各ライセンスには一意のシリアル番号が格納されていなければなりません。ライセンス作成時に、オリジナルライセンスキーがライセンスのシリアル番号を提供します。
ユーザの応答：	ライセンスを作成する場合は、それぞれ異なるオリジナルキーを使用してください。Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、新しいライセンスキーを取得してください。
CFG_10043	<有効期限>に有効期限が切れたライセンスキーの追加に失敗しました。
説明：	既に有効期限が切れたライセンスキーを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡し、ライセンスを延長してください。

CFG_10044	ノード<オプショングループが属しているノード>に対するノードオプショングループ<オプショングループ>が見つかりませんでした。
説明:	検出できなかったオプショングループにアクセスする要求を受信しました。
ユーザの応答:	<i>infacmd listNodeOptions</i> を使用して、使用可能なオプショングループを一覧表示してください。
CFG_10045	既存のノードオプショングループ<オプショングループ>は、ノード<ノード名>に追加できません。
説明:	ノードの既存のオプショングループを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答:	オプショングループの個々のオプションを更新するか、または別の名前を選択してください。
CFG_10046	既存の<リソースのタイプ>のリソース<リソース名>は、ノード<ノード名>に追加できません。
説明:	既存のノードリソースを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答:	別のリソース名または別のリソースタイプを指定してください。
CFG_10047	<リソースのタイプ>のリソース<リソース名>が、ノード<ノード名>に見つかりません。
説明:	存在しないノードリソースを対象とする要求を受信しました。
ユーザの応答:	続行する前に、リソース名を指定してください。
CFG_10048	ユーザー<ユーザー名>にはノード<ノード名>に対する権限がありません。
説明:	無効なログインユーザーでノードを追加または更新する要求を受信しました。
ユーザの応答:	ノードにアクセスするための権限をそのユーザーに割り当てるか、またはノード権限を持つユーザーを選択してください。
CFG_10049	ログディレクトリを指定しないでゲートウェイノード<ノード名>を関連付けることはできません。
説明:	ログディレクトリを指定しないでゲートウェイノードを関連付ける要求を受信しました。
ユーザの応答:	ログディレクトリが指定されていることを確認してください。
CFG_10050	更新操作でゲートウェイノードの設定/解除を切り換えることはできません。
説明:	ノードのゲートウェイステータスを切り換える要求を受信しました。
ユーザの応答:	<i>switchToGatewayNode</i> または <i>switchToWorkerNode</i> コマンドを使用するか、または管理者ツールでゲートウェイステータスを変更します。

CFG_10051	ユーザー<ユーザー名>が見つかりません。
説明:	ドメインに定義されていないログインユーザーでノードを更新する要求を受信しました。
ユーザの応答:	ノード権限を持つユーザーを選択してください。
CFG_10052	ノード<ノード名>は実行中であるため、関連付けを解除できません。
説明:	実行中のノードの関連付けを解除しようとした。
ユーザの応答:	まずノードをシャットダウンします。
CFG_10055	ドメイン設定データベースが無効です。理由: <検証メッセージ>。
説明:	ドメイン設定データベースが無効です。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。 正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
CFG_10057	リンクドメイン<ドメイン名>に接続できません。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	ドメインは、指定されたリンクドメインと通信できません。
ユーザの応答:	リンクドメイン上の Service Manager が実行中であり、そのゲートウェイホスト: ポートアドレスが正しいことを確認してください。
CFG_10059	ノード<ノード名>は再定義しないと関連付けすることができません。
説明:	関連付けが解除されて再定義されなかったと考えられるノードを関連付ける要求を受信しました。
ユーザの応答:	<code>infacmd defineGatewayNode</code> コマンドまたは <code>defineWorkerNode</code> コマンドを使用して、ノードを再定義してください。
CFG_10060	ルートフォルダの管理者権限は削除できません。
説明:	ルートフォルダから管理者を削除する要求を受信しました。
ユーザの応答:	なし。この保護された操作は実行できません。
CFG_10062	サービス<サービス名>は、ライセンス<ライセンス名>がドメイン内に見つからないため追加できません。
説明:	存在しないライセンスを使用するサービスを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答:	サービスを割り当てる有効なライセンスを指定してください。
CFG_10080	入力リストには、1 つのユーザー名と、最低 1 つのオブジェクト名を続けて指定する必要があります。
説明:	無効なパラメータが指定された要求を受信しました。

ユーザの応答：	ユーザー名と、最低 1 つのオブジェクト名を続けて指定してください。
CFG_10081	フルパス<オブジェクトのフルパス>のオブジェクトは、ドメイン内に見つかりません。
説明：	検出できないオブジェクトに対する要求を受信しました。
ユーザの応答：	オブジェクトパスおよびオブジェクト名が正しいことを確認してください。
CFG_10082	指定した値<オプション値>（オプション<オプション名>、サービス<サービス名>）は無効です。
説明：	サービスに指定されたオプションの値は無効です。
ユーザの応答：	指定されたオプションが有効であることを確認してください。
CFG_10083	サービス<サービス名>の動作モードは、サービスが有効になっているときにはセーフモードに切り換えることができません。
説明：	動作モードは、サービスが有効になっているときにはセーフモードに切り換えることができません。
ユーザの応答：	まずサービスを無効にしてください。
CFG_10084	ルートフォルダは移動できません。
説明：	ルートフォルダを移動する要求を受信しました。
ユーザの応答：	なし。この保護された操作は実行できません。
CFG_10085	フォルダはその配下のサブフォルダに移動できません。
説明：	フォルダをそのサブフォルダの 1 つに移動する要求を受信しました。
ユーザの応答：	別の移動先を選択してください。
CFG_10086	関連付けのないノード<ノード名>では、操作を実行できません。
説明：	関連付けのないノードで操作を実行しようとしてしました。
ユーザの応答：	まずノードを関連付けてください。
CFG_10087	サービス<サービス名>に、ドメイン内に定義されていないリンクドメイン<ドメインのリスト>への参照が含まれていません。
説明：	定義されていないリンクドメインを参照するサービスを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	ドメインをリンクしてください。
CFG_10088	ノード<ノード名>は、ドメイン内のゲートウェイノードに変更されましたが、ノードメタデータファイルの更新に失敗しました。
説明：	メタデータファイルを更新しなかったノードとの通信による問題が検知されました。

ユーザの応答：	そのノードに移動し、 <i>infacmd</i> defineGatewayNode を実行してドメイン定義と一致させます。
CFG_10089	ノード<ノード名>は、ドメイン内のワーカーノードに変更されましたが、ノードメタデータファイルの更新に失敗しました。
説明：	メタデータファイルを更新しなかったノードとの通信による問題が検知されました。
ユーザの応答：	そのノードに移動し、 <i>infacmd</i> defineWorkerNode を実行してドメイン定義と一致させます。
CFG_10091	オブジェクト<オブジェクト名>のフルパスが指定されていません。
説明：	フルパスを必要とするオブジェクトに対する要求を受信しました。
ユーザの応答：	オブジェクトのフルパスを指定してください。
CFG_10095	Service Manager は<データベースタイプ>のデータベースから接続文字列<データベース接続文字列>によってドメイン設定を読み込むことができませんでした。エラー:<エラーメッセージ>。
説明：	Web Services Hub に割り当てられているポート番号は既に使用されています。
ユーザの応答：	ドメインに対して指定されたデータベース接続性情報が正しいことを確認します。
説明：	ドメイン設定データベースに無効なデータがあります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。正常であることがわかっている最新のバックアップファイルからドメイン設定データベースをリストアする前に、Informatica グローバルカスタマサポートが問題のトラブルシューティングを行う場合に役立つよう、無効なドメイン設定データベースを別のファイルにバックアップしておきます。
CFG_10103	ドメインと同じ名前を持つサービス<サービス名>を有効化できません。サービス名を変更してください。
説明：	アプリケーションサービスに PowerCenter ドメインと同じ名前を指定することはできません。リポジトリサービス、Integration Service、SAP BW サービス、または Web Services Hub を PowerCenter ドメインと同じ名前を持つ旧バージョンからアップグレードしました。
ユーザの応答：	Integration Service、SAP BW サービス、または Web Services Hub を別の名前で作成します。無効な名前を持つアプリケーションサービスを削除します。 旧バージョンで、リポジトリをバックアップし、別の名前を持つリポジトリサービスにリストアします。無効な名前を持つリポジトリサービスを削除します。

CFG_10104	ドメインと同じ名前を持つサービス<サービス名>を追加できません。サービス名を変更してください。
説明:	アプリケーションサービスに PowerCenter ドメインと同じ名前を指定することはできません。
ユーザの応答:	アプリケーションサービスに対して別の名前を入力します。
CFG_10105	既存のリポジトリサービス<リポジトリサービス名>のコードページを変更できません。
説明:	リポジトリサービスの作成後は、リポジトリサービスプロパティのコードページを変更することはできません。
ユーザの応答:	リポジトリコードページを変更するには、リポジトリをバックアップし、新しいリポジトリサービスにリストアします。新しいリポジトリサービスを作成するときに、互換性のあるコードページを指定できます。
CFG_10106	セキュリティ違反になることがあるため、システムユーザー名を root に設定して OS プロファイルを作成することはできません。
ユーザの応答:	異なるオペレーティングシステムユーザーを OS プロファイルに割り当ててください。
CFG_10107	次のサービスが既にバージョン<サービスバージョン>にアップグレードされているため、サービスのアップグレードプロセスを開始できません: <サービスの一覧>
ユーザの応答:	サービスにアップグレードが必要かを確認する、または Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CFG_10110	ドメインで受信されたサービスの一覧に、リポジトリサービスに依存しない 1 つ以上のサービスが含まれているため、サービスをアップグレードできません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CFG_10111	ドメインで受信されたサービスの一覧に、1 つ以上の依存サービスが含まれていないため、サービスをアップグレードできません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CFG_10116	ドメイン<ドメイン名>のバージョンは、現在のドメインのバージョンと異なります。ドメインをバージョン<ドメインバージョン>にアップグレードします。
ユーザの応答:	ドメインを現在のドメインバージョンにアップグレードしてから、現在のドメインに追加します。

CMD メッセージ

CMD_35197	INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT に対する値<値>は無効です。デフォルト値<値>を代わりに使用します。
説明：	環境変数 INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT に対して、無効な値が設定されています。
ユーザの応答：	値を 0 または任意の正の整数に変更してください。
CMD_35198	エラー: Integration Service に接続できません。
説明：	環境変数 INFA_DOMAINS_FILE を使用すると、domains.infa パスを格納できます。環境変数 INFA_DOMAINS_FILE が設定されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
ユーザの応答：	環境変数 INFA_DOMAINS_FILE を追加し、domains.infa ファイルへのパスを設定してください。デフォルトでは、domains.infa ファイルは PowerCenter ディレクトリに格納されています。

CMN メッセージ

CMN_1003	サーバーポートが指定されていません。
説明：	管理者ツールで Integration Service ポートが指定されていません。
ユーザの応答：	管理者ツールで、Integration Service ポートに有効な値を入力します。
CMN_1006	リポジトリへの接続に失敗しました。
説明：	管理者ツールで、接続情報がないか、無効になっています。
ユーザの応答：	管理者ツールで、接続情報をすべて確認します。関連するエラーメッセージがセッションログに出力されている場合は、接続を再度試みる前にそれらのエラーを解決します。
CMN_1008	内部エラー。
説明：	内部エラーが発生しました。エラーを詳細に診断するために、関連するエラーメッセージが出力される場合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1009	内部エラー: 子プロセスの実行に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1011	システム共有メモリ割り当てエラー (<数値>バイト、[DTM Buffer Pool] 用)。エラーは<システムエラーコード>: <システムエラーメッセージ>です。
説明：	システムが共有メモリを割り当てる際にエラーが発生しました。

ユーザの応答：	不要なプログラムを終了して Integration Service をリスタートしてから、セッションを再度実行します。システムパラメータを調べて、共有メモリの割り当てを確認します。
CMN_1012	エラー: shm_malloc()に失敗しました。要求されたバイト数を割り当てられません。
説明：	共有メモリの割り当てが不十分です。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。関連するエラーメッセージがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
CMN_1017	パスワードの復号化中にエラーが発生しました。
説明：	管理者ツールで無効なパスワードが入力されました。
ユーザの応答：	パスワードを正しく入力しているか確認します。パスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。パスワードが正しい場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
CMN_1021	データベースドライバイベント。
説明：	データベースドライバイベントが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するデータベースドライバエラーメッセージを確認します。必要に応じて、アクションについてデータベースのマニュアルを参照してください。
CMN_1022	データベースドライバエラー。
説明：	データベースドライバエラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するデータベースドライバエラーメッセージを確認します。必要に応じて、アクションについてデータベースのマニュアルを参照してください。
CMN_1023	データベースライセンスキーが指定されていません。
説明：	管理者ツールでデータベースライセンスキーが指定されていません。
ユーザの応答：	管理者ツールで、有効なデータベースライセンスキーを入力します。
CMN_1024	データベースライセンスキー<ライセンスキー>が無効です。
説明：	管理者ツールで、無効なライセンスキーが入力されました。
ユーザの応答：	管理者ツールで、有効なライセンスキーを指定します。
CMN_1026	リポジトリのバージョンが正しくありません。
説明：	リポジトリとソフトウェアのバージョンが一致しません。一方がアップグレードされており、他方がアップグレードされていません。
ユーザの応答：	リポジトリが古い場合には、リポジトリをアップグレードしてください。ソフトウェアが古い場合には、ソフトウェアをアップグレードしてください。
CMN_1028	エラー: 非ミューテックスに対して不正な操作です。
説明：	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1029	エラー: ミューテックスに対して不正な操作です。
説明：	内部エラー。
応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1030	エラー: 不正なロック解除操作—ミューテックスがロックされていません。
説明：	内部エラー。
応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1035	Sybase イベント 。
説明：	Sybase イベントが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連する Sybase イベントを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについてデータベースのマニュアルを参照してください。
CMN_1036	Sybase エラー 。
説明：	Sybase エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連する Sybase エラーメッセージを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについてデータベースのマニュアルを参照してください。
CMN_1037	Oracle イベント 。
説明：	Oracle イベントが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連する Oracle イベントを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについて Oracle のマニュアルを参照してください。
CMN_1038	Oracle エラー 。
説明：	Oracle エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連する Oracle エラーメッセージを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについて Oracle のマニュアルを参照してください。
CMN_1040	SQL Server エラー 。
説明：	Microsoft SQL Server エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連する Microsoft SQL Server エラーメッセージを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについて Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。
CMN_1044	DB2 エラー 。
説明：	DB2 エラーが発生しました。

ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連する DB2 エラーメッセージを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについて DB2 のマニュアルを参照してください。
CMN_1046	ODBC エラー。
説明：	ODBC データソースを作成しましたが、基本的なネイティブ接続ソフトウェアまたは環境が失われています。
ユーザの応答：	ネイティブ接続環境を再設定してから、セッションを実行してください。
説明：	Integration Service が AIX 上で実行中で、DataDirect ODBC ドライバマネージャと DB2 UDB EEE CAE ODBC ドライバの両方を使用した際に、DB2 UDB EEE ソースまたはターゲットを持つセッションが失敗しました。DataDirect ODBC ドライバマネージャと DB2 UDB EEE CAE ODBC ドライバの間に互換性が無い場合に、この問題が発生します。
ユーザの応答：	ODBC 接続を使用しないでください。DB2 データベースへのネイティブ DB2 CAE 接続しか使わないようにしてください。
CMN_1049	PM エラー。
説明：	これは一般的なエラーです。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
CMN_1050	PM イベント。
説明：	これは一般的なエラーです。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
CMN_1053	エラー情報。
説明：	これは一般的なエラーです。
ユーザの応答：	このメッセージは、エラーによって異なります。セッションログを調べて、さらに具体的なメッセージがあるかどうか確認してください。
CMN_1054	メモリ割り当てのエラーです。
説明：	メモリ割り当てでエラーが発生しました。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、システムに RAM を追加する必要がある場合があります。
CMN_1055	ルックアップデータを取り出す SQL 文の Prepare 中にエラーが発生しました。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションで指定されたポート名またはデータタイプが、データベース内のルックアップテーブルと一致しません。ポート名およびデータタイプは、それぞれ完全に一致しなければなりません。

ユーザの応答： このメッセージに続いて、問題のポートまたはテーブルを特定する情報が表示されます。ルックアップトランスフォーメーションのポート名またはデータタイプを修正して、マッピングを保存します。

説明： Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。

ユーザの応答： 正しい情報でログインしてください。ユーザ名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。

説明： Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ルックアップテーブルを含んでいるデータベースが、ダウンしている可能性があります。

ユーザの応答： データベースが使用可能であることを確認してから、セッションを再度実行してください。

CMN_1056 **ルックアップデータを取り出す SQL 文の実行中にエラーが発生しました。**

説明： ルックアップトランスフォーメーションで指定されたポート名またはデータタイプが、データベース内のルックアップテーブルと一致しません。ポート名およびデータタイプは、それぞれ完全に一致しなければなりません。

ユーザの応答： このメッセージに続いて、問題のポートまたはテーブルを特定する情報が表示されます。ルックアップトランスフォーメーションのポート名またはデータタイプを修正して、マッピングを保存します。

説明： Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。

ユーザの応答： 正しい情報でログインしてください。ユーザ名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。

説明： Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ルックアップテーブルを含んでいるデータベースが、ダウンしている可能性があります。

ユーザの応答： データベースが使用可能であることを確認してから、セッションを再度実行してください。

CMN_1057 **データベースからルックアップデータを取り出す際にエラーが発生しました。**

説明： ルックアップトランスフォーメーションで指定されたポート名またはデータタイプが、データベース内のルックアップテーブルと一致しません。ポート名およびデータタイプは、それぞれ完全に一致しなければなりません。

ユーザの応答： このメッセージに続いて、問題のポートまたはテーブルを特定する情報が表示されます。ルックアップトランスフォーメーションのポート名またはデータタイプを修正して、マッピングを保存します。

説明： Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。

ユーザの応答：	正しい情報でログインしてください。ユーザ名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
説明：	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ルックアップテーブルを含んでいるデータベースが、ダウンしている可能性があります。
ユーザの応答：	データベースが使用可能であることを確認してから、セッションを再度実行してください。
CMN_1061	エラー: 信号/例外によりプロセスが終了します。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1062	ルックアップキャッシュの作成時にエラーが発生しました。
説明：	ルックアップキャッシュの作成中にエラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
CMN_1063	エラー: ルックアップで複数の一致があります。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションの「複数の一致に対するルックアップポリシー」オプションで、複数のデータが存在する場合にこのエラーメッセージを返すように設定されています。
ユーザの応答：	ルックアップテーブルで複数の一致があってもエラーメッセージを表示させたくない場合は、「複数の一致に対するルックアップポリシー」オプションを変更してください。
CMN_1064	ルックアップ SQL 文の準備中にエラーが発生しました。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションで指定されたポート名またはデータタイプが、データベース内のルックアップテーブルと一致しません。ポート名およびデータタイプは、それぞれ完全に一致しなければなりません。
ユーザの応答：	このメッセージに続いて、問題のポートまたはテーブルを特定する情報が表示されます。ルックアップトランスフォーメーションのポート名またはデータタイプを修正して、マッピングを保存します。
説明：	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答：	正しい情報でログインしてください。ユーザ名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
説明：	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ルックアップテーブルを含んでいるデータベースが、ダウンしている可能性があります。
ユーザの応答：	データベースが使用可能であることを確認してから、セッションを再度実行してください。

CMN_1065	ルックアップ SQL 文の実行中にエラーが発生しました。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションで指定されたポート名またはデータタイプが、データベース内のルックアップテーブルと一致しません。ポート名およびデータタイプは、それぞれ完全に一致しなければなりません。
ユーザの応答:	このメッセージに続いて、問題のポートまたはテーブルを特定する情報が表示されます。ルックアップトランスフォーメーションのポート名またはデータタイプを修正して、マッピングを保存します。
説明:	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答:	正しい情報でログインしてください。ユーザ名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
説明:	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ルックアップテーブルを含んでいるデータベースが、ダウンしている可能性があります。
ユーザの応答:	データベースが使用可能であることを確認してから、セッションを再度実行してください。
CMN_1066	ルックアップ SQL 文の取り出し中にエラーが発生しました。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションで指定されたポート名またはデータタイプが、データベース内のルックアップテーブルと一致しません。ポート名およびデータタイプは、それぞれ完全に一致しなければなりません。
ユーザの応答:	このメッセージに続いて、問題のポートまたはテーブルを特定する情報が表示されます。ルックアップトランスフォーメーションのポート名またはデータタイプを修正して、マッピングを保存します。
説明:	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答:	正しい情報でログインしてください。ユーザ名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
説明:	Integration Service が、ルックアップテーブルを含んでいるデータベースへの接続に失敗しました。ルックアップテーブルを含んでいるデータベースが、ダウンしている可能性があります。
ユーザの応答:	データベースが使用可能であることを確認してから、セッションを再度実行してください。
CMN_1075	エラー: データオーバーフロー。
説明:	数値データのオーバーフローが発生しました。行の 1 つが、ターゲットカラムに宣言された精度を超えました。Integration Service はその行をセッション拒否ファイルに書き込みます。セッショントレースレベルによってはセッションログにも書き込みます。行エラーのロギングを有効にしていた場合、Integration Service は行をエラーログに書き込みます。

ユーザの応答：セッション拒否ファイルまたはエラーログを調べて、その行を確認してください。このエラーが繰り返し発生する場合は、ターゲットトランスフォーメーションカラムの精度を変更してみてください。

CMN_1076 **データベース接続の作成時にエラーが発生しました。**

説明：データベースに対する環境設定パラメータが正しくありません。

ユーザの応答：Workflow Manager に定義されたデータベース接続を確認してください。

説明：データベースまたはネットワークがダウンしています。

ユーザの応答：いずれもダウンしていないことを確認してから、セッションを再度実行してください。

CMN_1077 **データベースにルックアップテーブルが見つかりません。**

説明：マッピングが最後に保存されたあとで、ルックアップテーブルが削除されたか、または名前が変更された可能性があります。

ユーザの応答：マッピングおよびデータベースのルックアップテーブルの名前を確認してください。名前が一致することを確認してください。

CMN_1078 **同期オブジェクトへのアクセス時にエラーが発生しました。**

説明：内部エラー。

ユーザの応答：Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_1079 **警告: ルックアップテーブルにデータがありません。**

説明：無効なルックアップテーブルを指定したために、マッピングで指定されたルックアップテーブルにデータが含まれていません。

ユーザの応答：マッピングにルックアップテーブルの正しい名前が含まれていることを確認します。

説明：マッピングで指定されたルックアップテーブルが空です。

ユーザの応答：ルックアップテーブルに対して正しいデータをインポートまたは入力します。

CMN_1082 **エラー: ルックアップ条件が無効です。**

説明：ルックアップトランスフォーメーションで、ルックアップ条件が無効か、空白になっています。

ユーザの応答：無効なルックアップ条件を修正してください。

CMN_1083 **パスワードの暗号化中にエラーが発生しました。**

説明：内部エラー。

ユーザの応答：Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_1086 **<トランスフォーメーション名>: エラー数がしきい値を超えました。**

説明：指定されたトランスフォーメーションのエラーが、エラーしきい値に達しました。

ユーザの応答：	受信データおよびトランスフォーメーションの設定を調べて問題を明らかにし、その問題を解決してください。または、エラーしきい値を大きくします。
CMN_1087	エラー: PowerMart ユーザー名が指定されていません。
説明：	管理者ツールでユーザー名が指定されていません。
ユーザの応答：	ユーザー名に有効な値を入力します。
CMN_1088	エラー: PowerMart パスワードが指定されていません。
説明：	管理者ツールでパスワードが指定されていません。
ユーザの応答：	管理者ツールで、パスワードに有効な値を入力します。パスワードには 7 ビット ASCII を使用する必要があります。
CMN_1089	エラー: ルックアップ接続文字列が無効です。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションで指定されているルックアップテーブルの場所が無効です。
ユーザの応答：	ルックアップテーブルの場所を確認して、ルックアップトランスフォーメーションに適切な場所を入力してください。
CMN_1093	エラー: 無効な結合条件が指定されました。
説明：	マッピングのジョイナトランスフォーメーションが、無効な結合条件を指定しています。
ユーザの応答：	セッションの各ジョイナトランスフォーメーションの条件に、有効な結合が最低 1 つは含まれているようにします。
説明：	各ジョイナトランスフォーメーションに有効な条件が使用されている場合は、リポジトリに矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1094	エラー: マスター関係に有効なフィールドがありません。
説明：	マッピング内のジョイナトランスフォーメーションに含まれるマスターポートが、ジョイン条件または出力ポートで使用されていません。
ユーザの応答：	マスターポートは、必要に応じて使用してください。
説明：	ジョイナトランスフォーメーションに接続している入力ポートに余分なものがない場合は、リポジトリに矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1095	エラー: 結合で使用されているフィールド名がトランスフォーメーション定義内にありません。
説明：	Integration Service が、ジョイナトランスフォーメーションで指定されたポートを見つけられませんでした。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_1096	エラー: 結合条件でサポートされていない演算子です。
説明:	ジョイナトランスフォーメーションのジョイン条件に、サポートされていない演算子が含まれています。ジョイナトランスフォーメーションがサポートしている演算子は、等号 (=) のみです。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、等号 (=) を演算子として使用して、ジョイン条件を編集してください。
CMN_1097	エラー: 有効な出力フィールドがありません。
説明:	ジョイナトランスフォーメーションに出力リンクがありません。各ジョイナトランスフォーメーションには、最低 1 つの出力リンクが必要です。
ユーザの応答:	各ジョイナトランスフォーメーションが最低 1 つのリンク出力ポートを持つようにしてください。
CMN_1098	エラー: キャッシュディレクトリが存在しないか、指定されたキャッシュディレクトリに十分な特権/領域がありません。
説明:	インデックスキャッシュおよびデータキャッシュ用に指定されたディレクトリの領域が不足しています。
ユーザの応答:	キャッシュディレクトリのディスク領域を解放してください。
説明:	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムのプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーが、そのディレクトリにアクセスする適切な特権を持っていません。
ユーザの応答:	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムのプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、ディレクトリの書き込み権限を付与します。
CMN_1099	エラー: マスターと明細の関係がユーザーの指定と逆になっています。
説明:	マッピングにおいて、1 つのソース修飾子トランスフォーメーションが同じターゲットロード順グループ内の 2 つのジョイナトランスフォーメーションにつながっています。このソース修飾子は一方のジョイナトランスフォーメーションではマスターソースとして指定され、もう一方のジョイナトランスフォーメーションでは明細ソースとして指定されています。
ユーザの応答:	ジョイナトランスフォーメーションを変更して、同じターゲットロード順グループ内のジョイナで同じソース修飾子トランスフォーメーションがマスタソースとなるようにしてください。 一方のジョイナトランスフォーメーションでソース修飾子トランスフォーメーションをマスターソースとし、他方では明細ソースとする必要がある場合、別個のターゲットロード順グループを作成し、一方のジョイナトランスフォーメーションをその 2 つ目のグループに入れます。

CMN_1100	エラー: ターゲットのロード順グループに、マスターデータと明細データの提供に使用されたソース修飾子トランスフォーメーションが少なくとも 1 つ含まれています。
説明:	マッピングにおいて、1 つのソース修飾子トランスフォーメーションが同じターゲットロード順グループ内の 2 つのジョイナトランスフォーメーションにつながっています。このソース修飾子は一方のジョイナトランスフォーメーションではマスターソースとして指定され、もう一方のジョイナトランスフォーメーションでは明細ソースとして指定されています。
ユーザの応答:	<p>ジョイナトランスフォーメーションを変更して、同じターゲットロード順グループ内のジョイナで同じソース修飾子トランスフォーメーションがマスターソースとなるようにしてください。</p> <p>一方のジョイナトランスフォーメーションでソース修飾子トランスフォーメーションをマスターソースとし、他方では明細ソースとする必要がある場合、別個のターゲットロード順グループを作成し、一方のジョイナトランスフォーメーションをその 2 つ目のグループに入れます。</p>
CMN_1101	エラー: マッピングを変更して、この制限を違反しているターゲットテーブルを異なるターゲットロード順グループに入れてください。
説明:	マッピングにおいて、1 つのソース修飾子トランスフォーメーションが同じターゲットロード順グループ内の 2 つのジョイナトランスフォーメーションにつながっています。このソース修飾子は一方のジョイナトランスフォーメーションではマスターソースとして指定され、もう一方のジョイナトランスフォーメーションでは明細ソースとして指定されています。
ユーザの応答:	<p>ジョイナトランスフォーメーションを変更して、同じターゲットロード順グループ内のジョイナで同じソース修飾子トランスフォーメーションがマスターソースとなるようにしてください。</p> <p>一方のジョイナトランスフォーメーションでソース修飾子トランスフォーメーションをマスターソースとし、他方では明細ソースとする必要がある場合、別個のターゲットロード順グループを作成し、一方のジョイナトランスフォーメーションをその 2 つ目のグループに入れます。</p>
CMN_1102	エラー: ジョイン条件で指定されたどのポートも接続されていません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1103	警告: マスタに行が見つかりません。ジョイナは、出力行を作成しません。
説明:	マスターソースに行が含まれていません。マスターソースからデータを読み込まなければ明細ソースのデータをロードできないため、マスターソースにデータが含まれていない場合、ジョイナトランスフォーメーションはデータを作成することができません。

ユーザの応答：	マッピングで正しいソーステーブルが指定されていて、それらのテーブルがデータを含んでいることを確認してください。
CMN_1104	エラー: ソース型からターゲット型への変換がサポートされていません。
説明：	マッピングに無効なデータタイプ変換が含まれています。
ユーザの応答：	Designer でマッピングを検証して、無効な変換を見つけ出してください。
CMN_1105	マスタ関係行のキー値を使ってインデックスを生成する際にエラーが発生しました。
説明：	インデックスキャッシュのメモリが不足しているため、Integration Service がローカルディレクトリのインデックスファイルを使用しています。そのローカルディレクトリでも、ディスクの空き容量が不足しています。
ユーザの応答：	このメッセージは、ファイルエラーに続いて出力されます。ファイルエラーを修正して、セッションを再度実行してください。
CMN_1106	エラー: ジョイナでインデックスファイル操作エラーが発生しました。
説明：	これはファイルエラーです。このメッセージに続いて、ジョイナおよび特定のファイルエラーを指定するメッセージが表示されます。
ユーザの応答：	ファイルエラーを修正して、セッションを再度実行してください。
CMN_1107	エラー: ジョイナでデータファイル操作エラーが発生しました。
説明：	これはファイルエラーです。このメッセージに続いて、ジョイナおよび特定のファイルエラーを指定するメッセージが表示されます。
ユーザの応答：	ファイルエラーを修正して、セッションを再度実行してください。
CMN_1108	エラー: PowerMart 製品ライセンスキーが指定されていません。
説明：	管理者ツールで、PowerCenter 製品ライセンスキーが指定されていません。
ユーザの応答：	管理者ツールで、有効な製品ライセンスキーを指定します。
CMN_1109	エラー: PowerMart 製品ライセンスキー<キー名>が無効です。
説明：	管理者ツールの一覧にある PowerCenter 製品ライセンスキーは無効です。
ユーザの応答：	管理者ツールで、有効な Informatica 製品ライセンスキーを入力します。ライセンスキーが正しい場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
CMN_1111	PowerMart パスワードの復号化中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service は管理者ツールで無効なパスワードが入力されたことを検出しました。

ユーザの応答：	管理者ツールでパスワードを確認します。
CMN_1120	エラー<エラーコード>が、添付ファイル<ファイル名>のステータスの取得中に発生しました。
説明：	ファイルが添付されたポストセッションメールを送信するようにセッションが設定されています。Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムのプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーが、添付ファイルディレクトリの読み取り権限を持っていません。
ユーザの応答：	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムのプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、添付ファイルパスの読み取り権限を付与します。
CMN_1121	添付ファイル<ファイル名>が見つかりません。
説明：	セッション実行後に添付ファイルを持つメールを送信するようにセッションを設定しています。しかし、UNIX 上の Integration Service が指定されたファイルを見つけられませんでした。
ユーザの応答：	添付ファイルのディレクトリとファイル名が、セッションプロパティに正しく入力されていることを確認してください。ファイルが、指定ディレクトリに存在することを確認してください。
CMN_1122	添付ファイル<ファイル名>が正規のファイルではありません。
説明：	セッション実行後に添付ファイルを持つメールを送信するようにセッションを設定しています。しかし、指定した添付ファイルが正規の UNIX ファイルではありません。これはディレクトリ名であるか、または UNIX 以外のファイルである可能性があります。
ユーザの応答：	ポストセッションメールのセッション中の通常の添付ファイルを指定してください。
CMN_1123	添付ファイル<ファイル名>を読み取り用に関く際にエラーが発生しました。
説明：	ファイルが添付されたポストセッションメールを送信するようにセッションが設定されています。Integration Service アカウントまたはオペレーティングシステムのプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーが、添付ファイルの読み取り権限を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムのプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、添付ファイルの読み取り権限を付与します。
CMN_1124	添付ファイル<ファイル名>からの読み込み中にエラーが発生しました。
説明：	UNIX 上の Integration Service がセッション実行後のメールにファイルを添付しようとした際に、ディスク破損などのシステムエラーが発生しました。
ユーザの応答：	システムエラーの状態を解決します。

CMN_1125	一時メール<一時ファイル名>ファイルを書き込み用を開く際にエラーが発生しました。
説明:	UNIX 上の Integration Service が、セッション実行後のメールを作成しようとした際にエラーが発生しました。Integration Service を起動したディレクトリに、Integration Services アカウントに対する書き込み権限がありません。
ユーザの応答:	ディレクトリに書き込み権限を与えます。
CMN_1126	一時メールファイルへの書き込み時にエラーが発生しました (ディスク容量が不足?)。
説明:	UNIX 上の Integration Service がセッション実行後のメールを作成しようとした際にエラーを検出しました。おそらく、ディスク領域の不足によるものです。
ユーザの応答:	Integration Service のホストマシンに十分なディスク領域を確保します。
CMN_1127	警告: 一時メールファイルの削除でエラーが発生しました。
説明:	UNIX 上の Integration Service が、セッション実行後のメールの作成に使用した一時ファイル名を削除できませんでした。
ユーザの応答:	Integration Service はセッション実行後のメールを作成するときに一時ファイルを再利用するため、このメッセージに対して特に処置を行う必要はありません。
CMN_1128	シェルの実行中にエラーが発生しました。
説明:	UNIX 上の Integration Service がシェルコマンドを実行しようとした際にエラーが発生しました。示されるエラーコードは UNIX のエラーコードです。
ユーザの応答:	UNIX 上で Integration Service を実行している場合は、セッションログを調べて、関連する UNIX エラー番号を確認します。そして、/usr/include/sys/errno.h ファイルでエラーの内容を確認してください。エラーの説明については、UNIX のマニュアルを参照してください。
CMN_1129	電子メールの送信中にエラーが発生しました。
説明:	電子メールの送信に使用された <i>rmail</i> UNIX コマンドが、エラーを返しました。示されるエラーコードは UNIX のエラーコードです。
ユーザの応答:	<i>rmail</i> のマニュアルを参照してください。
CMN_1134	この PowerMart サーバービルドはデータベースタイプ (Microsoft SQL Server) をサポートしていません。
説明:	UNIX 上の Integration Service が、ネイティブドライバを使ってターゲットデータベースとして Microsoft SQL Server をロードしようとした。UNIX 上の Integration Service は、Microsoft SQL Server のデータベースタイプをサポートしていません。
ユーザの応答:	UNIX で Microsoft SQL Server をロードするには、DataDirect ODBC SQL Server ドライバを使用します。

CMN_1141	エラー: ファイル<ファイル名>の行<行番号>に予期しない条件があります。 アプリケーションが終了中です。 Informatica グローバルカスタマサポートにご連絡ください。
説明:	アプリケーションエラーが発生しました。 ファイル名と行番号を書きとめて、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
CMN_1164	データベースドライバエラー。 バルクの書き込みの初期化に失敗しました (blk_init がエラーを返しました)。
説明:	Sybase 11 にロードし、マッピングターゲットインスタンスあるいはセッションプロパティで [Table Name Prefix] オプションを設定したため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	複数の Sybase 11 に別のオーナーと共にロードした場合、1 つのデータベースでターゲットテーブルすべての表示を作成してください。表示のオーナーは、ターゲットテーブルに対して必要な権限をすべて用意していることを確認してください。Workflow Manager で、データベース接続を作成し、接続でユーザーとしてターゲットオーナーを使用してください。あるいは、ターゲットテーブルが同一のオーナーを持つ場合、データベース接続のユーザーが、ターゲットのオーナーであることを確認してください。
CMN_1555	保存されたディスクキャッシュファイルの作成後にマッピングが変更されました。
ユーザの応答:	ルックアップソースを再キャッシュします。
CMN_1557	保存されているディスクキャッシュと精度が異なっています。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションで名前付き永続キャッシュを使用しており、セッションの高精度オプションがセッションの実行間で有効または無効になりました。セッションの精度設定がルックアップキャッシュの精度設定と異なっています。
ユーザの応答:	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前の高精度設定に変更します。
CMN_1564	保存されているディスクキャッシュと Integration Service データ移動モードが異なっています。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションで名前付き永続キャッシュを使用しており、Integration Service データ移動モードがセッションの実行間で変更されました。
ユーザの応答:	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のデータ移動モードに変更します。
CMN_1565	保存されているディスクキャッシュと Integration Service コードページが異なっています。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションで名前付き永続キャッシュを使用しており、Integration Service コードページがセッションの実行間で変更されました。Integration Service とキャッシュコードに互換性がなくなりました。

ユーザの応答：	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のコードページに変更します。
CMN_1573	エラー: 未知のコードページ<コードページ ID>がデータソース<ソース名>に使用されています。
説明：	システムはソースに対するコードページを見つけられませんでした。pmlocale.bin ファイルが壊れているか、または不完全です。
ユーザの応答：	インストール DVD から完全な pmlocale.bin ファイルをインストールします。
CMN_1574	エラー: コードペーシ<コードペーシ ID>からデータソース<ソース名>に対してロケールを作成するのに失敗しました。
説明：	システムはソースに対するロケール情報の場所を見つけられませんでした。ロケール情報を格納している pmlocale.bin ファイルが壊れているか、または不完全です。
ユーザの応答：	インストール DVD から pmlocale.bin ファイルをインストールします。
CMN_1575	保存されているディスクキャッシュと Integration Service ソート順序が異なっています。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションで名前付き永続キャッシュを使用しており、Unicode モードのソート順序がセッションの実行間で変更されました。
ユーザの応答：	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のソート順序に変更します。
CMN_1576	エラー: 現在のルックアップインデックスキャッシュサイズ<数値>バイトが小さすぎます。ルックアップインデックスキャッシュを少なくとも<数値>バイトまで増やしてください。
説明：	Designer または Workflow Manager で、ルックアップインデックスキャッシュの値として推奨値より小さな値を入力しました。
ユーザの応答：	ルックアップインデックスキャッシュサイズを、エラーメッセージに示される推奨値まで増やしてください。
CMN_1577	エラー: 現在のルックアップインデックスキャッシュサイズ<数値>バイトが小さすぎます。ルックアップインデックスキャッシュサイズを少なくとも<数値>バイトに増加してください。
説明：	Designer または Workflow Manager で、ルックアップインデックスキャッシュの値として推奨値より小さな値を入力しました。
ユーザの応答：	ルックアップインデックスキャッシュサイズを、エラーメッセージに示される推奨値まで増やしてください。

CMN_1579	入力ルックアップ精度が出力ルックアップ精度を超えています。ルックアップトランスフォーメーションとリンクされたトランスフォーメーションとが同じポート精度であることを確認してください。
説明:	ルックアップ入力ポートとルックアップ出力ポートの精度が一致していません。
ユーザの応答:	ルックアップ条件で、ルックアップテーブルカラム内のポートとTransformation ポートの精度が同一であることを確認してください。
CMN_1625	エラー: ジョイナ<ジョイナトランスフォーメーション>に、マスター関係に対する<個数>個の入力があります。マスター関係の入力は1つでなければなりません。
説明:	マッピングが無効なので、セッションを実行できません。
ユーザの応答:	マッピングを確認し、変更を行い、再度有効にしてください。
CMN_1626	エラー: ジョイナ<ジョイナトランスフォーメーション名>に、明細関係に対する<個数>個の入力があります。明細関係の入力は1つでなければなりません。
説明:	マッピングが無効なので、セッションを実行できません。
ユーザの応答:	マッピングを確認し、変更を行い、再度有効にしてください。
CMN_1627	キャッシュから行をリストアする際に内部エラーが発生しました。
説明:	内部エラーが発生しました。または、ジョイナキャッシュファイルに問題がある可能性があります。
ユーザの応答:	ターゲットを切り詰めてから、セッションを再度実行してください。
CMN_1628	明細入力行データを作成する際にジョイナ<ジョイナトランスフォーメーション名>の初期化エラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1629	マスター入力行データの作成中にジョイナ<ジョイナトランスフォーメーション名>の初期化エラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1630	エラー: ファイル<ファイル名>の行<行番号>で、予期しないエラーが発生しました。
説明:	予期しないエラーです。
ユーザの応答:	このメッセージの前に表示されたエラーメッセージを確認してください。それでも処置方法がわからない場合は、ファイル名と行番号を書きとめて、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

CMN_1636	ジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の行を破棄する際にエラーが発生しました。
説明:	ジョイナトランスフォーメーションインスタンスの行を破棄する際にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	このエラーメッセージの前にログに出力されたエラーメッセージを確認してください。
CMN_1642	エラー: 静的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が、同じ TLOG 内の動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>と同じです。
説明:	同じターゲットロード順グループでスタティックルックアップとダイナミックルックアップを共有することはできません。
ユーザの応答:	キャッシュファイル名プレフィックスを削除してください。または、固有のプレフィックスを使って、キャッシュを別のターゲットロード順グループのルックアップトランスフォーメーションと共有してください。
CMN_1643	エラー: 動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が、同じ TLOG 内の動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>と同じです。
説明:	同じターゲットロード順グループで 2 つのダイナミックルックアップを共有することはできません。
ユーザの応答:	キャッシュファイル名プレフィックスを削除してください。または、固有のプレフィックスを使って、キャッシュを別のターゲットロード順グループのルックアップトランスフォーメーションと共有してください。
CMN_1644	エラー: 動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が、同じ TLOG 内の静的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>と同じです。
説明:	同じターゲットロード順グループでスタティックルックアップとダイナミックルックアップ、または 2 つのダイナミックルックアップを共有することはできません。
ユーザの応答:	キャッシュファイル名プレフィックスを削除してください。または、固有のプレフィックスを使って、キャッシュを別のターゲットロード順グループのルックアップトランスフォーメーションと共有してください。

CMN_1645	エラー: キャッシュファイル<キャッシュファイル名>の共有アクセスを取得できませんでした。ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション>の [dat/idx]。
説明:	あるセッションがキャッシュファイルから読み取ろうとしています が、他のセッションがまだそのキャッシュファイルに書き込みをして います。
ユーザの応答:	最初のセッションが完了してから、セッションを実行してください。
CMN_1646	エラー: キャッシュファイル<キャッシュファイル名>の排他 アクセスを取得できませんでした。ルックアップ<ルックア ップトランスフォーメーション>の [dat/idx]。
説明:	あるセッションがキャッシュファイルに書き込もうとしています が、他のセッションがまだそのキャッシュファイルの読み取りをしてい ます。
ユーザの応答:	最初のセッションが完了してから、セッションを実行してください。
CMN_1647	エラー: キャッシュファイル<キャッシュファイル名>(ルック アップ<ルックアップトランスフォーメーション>用) の排他 アクセスへのアップグレードに失敗しました。
説明:	あるセッションがキャッシュファイルに書き込もうとしています が、他のセッションがまだそのキャッシュファイルの読み取りをしてい ます。
ユーザの応答:	最初のセッションが完了してから、セッションを実行してください。
CMN_1650	動的ルックアップキャッシュ<ルックアップトランスフ ォーメーション名>に重複した行を挿入しようとしてしました。動的 ルックアップキャッシュは、固有の条件キーしかサポートし ません。
説明:	動的ルックアップキャッシュを使用するようにルックアップトランス フォーメーションを設定しましたが、ルックアップテーブルに重複す る行があります。
ユーザの応答:	ルックアップテーブルから重複する行を削除するか、静的キャッシュ を使用してください。
CMN_1655	エラー: ルックアップトランスフォーメーション<トランスフ ォーメーション名>と<トランスフォーメーション名>は、キャ ッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が 同じですが、接続文字列が異なり、それぞれ<接続文字列>と <接続文字列>です。
説明:	2つのルックアップトランスフォーメーションの接続文字列は異なり ますが、キャッシュファイル名が同じです。
ユーザの応答:	接続文字列を一致させてください。

CMN_1656	エラー: ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>と<トランスフォーメーション名>は、キャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が同じですが、後者のトランスフォーメーションにのみクエリーオーバーライド<クエリー>があります。
説明:	2つのルックアップトランスフォーメーションのクエリーオーバーライドは異なりますが、キャッシュファイル名が同じです。
ユーザの応答:	キャッシュを共有したい場合は、同じクエリーオーバーライドを使ってください。キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーメーションのキャッシュファイル名を変更してください。
CMN_1657	エラー: ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>と<トランスフォーメーション名>は、キャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が同じですが、オーバーライド文字列が異なり、それぞれ<オーバーライド文字列>と<オーバーライド文字列>です。
説明:	2つのルックアップトランスフォーメーションのクエリーオーバーライドは異なりますが、キャッシュファイル名が同じです。
ユーザの応答:	キャッシュを共有したい場合は、同じクエリーオーバーライドを使ってください。キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーメーションのキャッシュファイル名を変更してください。
CMN_1658	エラー: ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>と<トランスフォーメーション名>は、キャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>が同じですが、対応するテーブルが異なり、それぞれ<テーブル名>と<テーブル名>です。
説明:	2つのルックアップトランスフォーメーションで使用されるルックアップテーブルは異なりますが、キャッシュファイル名が同じです。
ユーザの応答:	キャッシュを共有したい場合は、ルックアップテーブル名が一致していなければなりません。キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーメーションのキャッシュファイル名を変更してください。
CMN_1659	エラー: 条件カラム<カラム名> (ルックアップ<トランスフォーメーション名> (既存キャッシュ付き)) がルックアップ<トランスフォーメーション名> (共有用に検索) にありません。これらのキャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>は同じです。
説明:	マッピングに複数のルックアップトランスフォーメーションがある場合、最初のルックアップがキャッシュファイルを作成します。2番目のルックアップは、同じキャッシュファイルを使用しようとしていますが、条件が一致しないため使用できません。どちらのルックアップも同じキャッシュファイル名を使用しているため、2番目のルックアップはキャッシュファイルを作成できません。

ユーザの応答：	キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップのキャッシュファイル名を変更してください。キャッシュを共有したい場合は、ルックアップ条件で共有トランスフォーメーションが同じポートを使用するようにしてください。
CMN_1660	エラー: ルックアップ<トランスフォーメーション名>の条件列の数値<数値>が、ルックアップ<トランスフォーメーション名>の<数値>と異なりますが、これらのキャッシュファイル名プリフィクス<プレフィックス名>は同一です。<キャッシュファイル名>は、リフレッシュまたは更新する必要があります。
説明：	2 番目のルックアップトランスフォーメーションは最初のルックアップトランスフォーメーションの条件列のサブセットを使用します。しかし、2 番目のルックアップトランスフォーメーションはキャッシュをリフレッシュする必要があります。条件列の数は同じでなければなりません。
ユーザの応答：	キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーメーションのキャッシュファイル名を変更してください。キャッシュを共有したい場合は、ルックアップ条件で共有トランスフォーメーションが同じポートを使用するようにしてください。
CMN_1661	エラー: (共有用に列を探している) 出力カラム (ルックアップ<トランスフォーメーション名>) が (既存キャッシュの) ルックアップ<トランスフォーメーション名>にありません。これらのキャッシュファイル名プレフィクス<キャッシュファイル名>は同一です。<キャッシュファイル名>は、リフレッシュまたは更新する必要があります。
説明：	2 番目のルックアップトランスフォーメーションは最初のルックアップトランスフォーメーションの条件列のサブセットを使用します。しかし、2 番目のルックアップトランスフォーメーションはキャッシュをリフレッシュする必要があります。条件列の数は同じでなければなりません。
ユーザの応答：	キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーメーションのキャッシュファイル名を変更してください。キャッシュを共有したい場合は、ルックアップ条件で共有トランスフォーメーションが同じポートを使用するようにしてください。
CMN_1662	エラー: (共有用にカラムを探している) 出力カラム<カラム名> (ルックアップ<トランスフォーメーション名>) が、(既存キャッシュの) ルックアップ<トランスフォーメーション名>の条件カラムまたは出力カラムにありません。これらのキャッシュファイル名プレフィクス<キャッシュファイル名>は同じです。
説明：	2 番目のルックアップトランスフォーメーションは最初のルックアップトランスフォーメーションの出力列のサブセットを使用します。しかし、2 番目のルックアップトランスフォーメーションはキャッシュを更新する必要があります。出力列の数は同じでなければなりません。

ユーザの応答：	キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーマーセッションのキャッシュファイル名を変更してください。キャッシュを共有したい場合は、ルックアップ条件で共有トランスフォーマーセッションが同じポートを使用するようにしてください。
CMN_1663	エラー: ルックアップ<トランスフォーマーセッション名>の出力カラムの数値<数値>が、ルックアップ<トランスフォーマーセッション名>の<数値>と異なりますが、これらのキャッシュファイル名プレフィックス<キャッシュファイル名>は同一です。<キャッシュファイル名>をリフレッシュまたは更新する必要があります。
説明：	2 番目のルックアップトランスフォーマーセッションは最初のルックアップトランスフォーマーセッションの出力列のサブセットを使用します。しかし、2 番目のルックアップトランスフォーマーセッションはキャッシュをリフレッシュする必要があります。出力列の数は同じでなければなりません。
ユーザの応答：	キャッシュを共有したくない場合は、一方のルックアップトランスフォーマーセッションのキャッシュファイル名を変更してください。キャッシュを共有したい場合は、ルックアップ条件で共有トランスフォーマーセッションが同じポートを使用するようにしてください。
CMN_1664	エラー: シーケンス ID の範囲外にあるので挿入用にポート<ポート名>（ルックアップルック<トランスフォーマーセッション名>）を生成することができません。
説明：	動的ルックアップキャッシュに行を挿入するために生成できるユニークシーケンス ID の制限に達しました。
ユーザの応答：	ルックアップキャッシュの初期化に使用される行で、当該ポートの値を確認してください。値を変更してください。
CMN_1665	エラー: ルックアップ<トランスフォーマーセッション名>のインデックスキャッシュファイル内に内に挿入用キー行を形成できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1666	エラー: ルックアップ<トランスフォーマーセッション名>のデータキャッシュファイル内に挿入用データ行を形成できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1667	エラー: ルックアップ<トランスフォーマーセッション名>の行の挿入に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_1675	ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>のキャッシュはルックアップオーバーライド<SQL オーバーライド>を予期していますが、キャッシュファイル<ファイル名>に<SQL オーバーライド>が存在します。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションで名前付き永続キャッシュを使用しており、ルックアップ SQL オーバーライドがセッションの実行間で変更されました。
ユーザの応答:	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のルックアップ SQL オーバーライドに変更します。
CMN_1677	エラー: このマッピングで、キャッシュファイル<キャッシュファイル名>(指定されていないルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>が必要) が、指定のキャッシュルックアップトランスフォーメーションによって作成された可能性があります。
説明:	マッピングで指定のルックアップトランスフォーメーションを使用する他のセッションが当該キャッシュファイルを使用して実行されている可能性があります。
ユーザの応答:	指定のルックアップトランスフォーメーションに、固有のキャッシュファイル名を使用してください。
CMN_1678	エラー: このマッピングで、キャッシュファイル<キャッシュファイル名>は指定のルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>によって必要とされていますが、指定されていないキャッシュルックアップトランスフォーメーションによって作成されたかのように見えます。
説明:	マッピングで指定されていないルックアップトランスフォーメーションを使用する他のセッションが当該キャッシュファイルを使用して実行されている可能性があります。
ユーザの応答:	指定のルックアップトランスフォーメーションに、固有のキャッシュファイル名を使用してください。
CMN_1679	警告: キャッシュファイル名プレフィックス<プレフィックス>は、ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に指定されましたが、永続性があるものとしてマークされていません。キャッシュファイル名プレフィックスは無視されます。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションは、キャッシュファイル名プレフィックスを使用するように設定されましたが、そのプレフィックスは永続ルックアップキャッシュ用に設定されたものではありません。キャッシュファイル名プレフィックスは、永続ルックアップキャッシュでのみ使用できます。
ユーザの応答:	キャッシュファイル名プレフィックスを削除するか、または永続キャッシュを使用するように、ルックアッププロパティを変更します。

CMN_1683	エラー: スタティックルックアップ<ルックアップ>は、キャッシュファイル<キャッシュファイル名>を削除する必要があります。このキャッシュファイルは様々なパラメータを使用して前の TLOG でダイナミックルックアップ<トランスフォーメーション名>によって作成されました。
説明:	マッピング内の前のターゲットロード順グループで、ダイナミックルックアップトランスフォーメーションがキャッシュファイルを作成しました。スタティックルックアップトランスフォーメーションは同じキャッシュファイル名を使用しており、それを削除できません。
ユーザの応答:	各トランスフォーメーションに固有のキャッシュファイル名を使用してください。
CMN_1684	エラー: ダイナミックルックアップ<トランスフォーメーション名>では、キャッシュファイル<キャッシュファイル名>を削除する必要があります。このキャッシュファイルは様々なパラメータを使用して前の TLOG でスタティックルックアップ<トランスフォーメーション名>によって作成されました。
説明:	マッピング内の前のターゲットロード順グループで、スタティックルックアップトランスフォーメーションがキャッシュファイルを作成しました。ダイナミックルックアップトランスフォーメーションは同じキャッシュファイル名を使用しており、それを削除できません。
ユーザの応答:	各トランスフォーメーションに固有のキャッシュファイル名を使用してください。
CMN_1686	トランスフォーメーションのキャッシュのメモリに<要求されたバイト数>バイトを割り当てる際にエラーが発生しました: <トランスフォーメーション名>。
説明:	システムが割り当てできるサイズより大きいキャッシュサイズが指定されています。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションのキャッシュサイズを小さくするか、マシンで利用できる仮想メモリを増やしてください。
CMN_1687	エラー: 動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュが有効になっていません。
説明:	そのセッションでは、ダイナミックキャッシュとして使用するよう設定したルックアップトランスフォーメーションに対してキャッシュが利用不可状態になっています。
ユーザの応答:	ルックアップトランスフォーメーションをダイナミックキャッシュで設定する場合、セッションでキャッシュを利用可能にする必要があります。
CMN_1689	プロセスメモリから<数値>バイトを [DTM バッファプール] 用に割り当てるのに失敗しました。
説明:	プロセスメモリが不足しています。
ユーザの応答:	DTM バッファプールサイズを小さくするか、システムのリソースを解放してください。

CMN_1691	キャッシュはポート<ポート名>を予期していますが、キャッシュファイルのポートのデータタイプが異なっているので使用できません。新しいキャッシュファイルが作成されます。
説明:	2つのルックアップトランスフォーメーションがルックアップキャッシュを共有するように設定されていますが、ルックアップトランスフォーメーションのキャッシュカラムのデータタイプが一致しません。
ユーザの応答:	指定されているキャッシュを使用している場合、キャッシュ構造が一致していることを確認してください。指定されていないキャッシュを使用している場合、キャッシュ構造に互換性があることを確認してください。
CMN_1694	データベースイベントで、DBARITHABORT を設定できませんでした。Microsoft SQL Server の数値演算例外はクエリの実行をキャンセルしません。
説明:	Integration Service は、Microsoft SQL Server とのデータベース接続に対するデータベースオプション DBARITHABORT の設定に失敗しました。
ユーザの応答:	Microsoft SQL Server が実行されていることを確認し、Integration Service がデータベースに接続でき、DBARITHABORT オプションを設定できるように、Microsoft SQL Server のネットワーク設定を確認します。
CMN_1695	データベースイベントで、オプションを設定できませんでした。Microsoft SQL Server のオプションを設定できません。
説明:	Integration Service は、Microsoft SQL Server とのデータベース接続に対するデータベースオプションの設定に失敗しました。
ユーザの応答:	Microsoft SQL Server が実行されており、データベース接続およびデータベース接続オプションを設定できることを確認します。
CMN_1701	エラー: データベースからフェッチされたルックアップ<トランスフォーメーション名>のデータが条件ポートでソートされていません。ルックアップの SQL オーバーライドを確認してください。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションに SQL オーバーライドが指定されており、ORDER BY 句の指定が不正です。
ユーザの応答:	ルックアップクエリーの ORDER BY 句をオーバーライドする場合は、まず、条件ポートを指定する必要があります。
CMN_1702	システム共有メモリ<ID> (<Load Manager 共有メモリ>用、アドレス<アドレス>) へのアタッチ中にエラーが発生しました。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。(UNIX のみ)
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_1703	システム共有メモリ<ID> (<Load Manager 共有メモリ>用、アドレス<アドレス>) へのアタッチ中にエラーが発生しました。システムエラーは<エラー番号>です。(Windows のみ)
説明:	共有メモリのベースアドレスで指定したアタッチアドレスは既に使用されています。
ユーザの応答:	Integration Service 環境設定でアドレスを変更します。
CMN_1704	<Load Manager 共有メモリ>用システム共有メモリ<ID>にアタッチする際にエラーが発生しました。アドレス<アドレス>にアタッチするはずが、アドレス<アドレス>にアタッチされました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1705	システム共有メモリ<ID>は削除されたため、アタッチ中にエラーが発生しました。
説明:	Load Manager が予期せず終了しました。あるいは、 <i>ipcrm</i> コマンドでシステム共有メモリが手動で削除されました。
ユーザの応答:	Integration Service をリスタートします。
CMN_1715	ルックアップクエリ<ルックアップトランスフォーメーション>に、データベース接続のコードページで無効な文字が含まれています。クエリ内の<文字位置>で無効な文字が開始しています。
説明:	ルックアップクエリーは、ルックアップデータベースコードページの文字セットで符号化されない 1 つ以上の文字を含んでいます。
ユーザの応答:	セッションログで参照される不正な文字を識別してください。 Integration Service コードページとルックアップデータベースコードページの両方の文字セットでエンコードされた文字がルックアップクエリに含まれるように、ルックアップクエリを編集します。 また、ルックアップデータ文字セットに対するエンコーディングを含み、Integration Service コードページと互換性のあるコードページを使用するようにルックアップデータベースを設定することもできます。
説明:	ルックアップデータベースで、PowerCenter がサポートしないコードページが使用されています。
ユーザの応答:	PowerCenter がサポートしており、ルックアップデータ文字セットに対するエンコーディングを含むルックアップデータベースのコードページを選択してください。
CMN_1720	作成された永続ルックアップキャッシュの形式はこの版と互換性がありません。
説明:	永続ルックアップキャッシュを使用してセッションをアップグレードし、Integration Service がアップグレード後初めてセッションを実行しました。
ユーザの応答:	なし。Integration Service は、ルックアップテーブルからキャッシュをリビルドします。

CMN_1764	ファイル<ファイル名>の削除に失敗しました: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は指定されたキャッシュファイルを削除できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
CMN_1765	ファイル<ファイル名>のオープンに失敗しました: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は指定されたキャッシュファイルを開くことができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
CMN_1766	ファイル<ファイル名>をシークできませんでした: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	SE に連絡してください。
CMN_1767	ファイル<ファイル名>の ftell に失敗しました: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	SE に連絡してください。
CMN_1768	ファイル<ファイル名>の切り詰めに失敗しました: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は指定されたキャッシュファイルを切り詰めることができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
CMN_1769	一貫性の無いリカバリーキャッシュ。
説明:	リカバリキャッシュファイルに有効なデータが含まれていないため、Integration Service はリカバリが有効になっているセッションを実行できません。

ユーザの応答：	<p>このセッションに関連付けられているリカバリキャッシュファイルすべてを削除し、リカバリが無効なセッションを実行してキャッシュファイルを作成します。セッションに関連付けられているリカバリキャッシュファイルを判別するには、セッションが失敗した時刻と、ファイルが最後に修正された時刻を比較します。2つの時刻がほぼ同じであれば、そのキャッシュファイルがセッションに関連付けられています。</p> <p>キャッシュファイルの名前から、セッションに関連付けられているファイルを判別することもできます。リカバリキャッシュファイルの名前の形式は次のようになっています。</p> <pre>pmgmd_metadata_<repository ID>_<workflow ID>_<folder ID>_<session ID>_<transformation ID>_<partition ID>_<group ID>_<checkpoint ID>_<sequence number>.dat</pre> <p>例えば次のファイル名の場合、セッション ID は 102 です。</p> <pre>pmgmd_metadata_7661f424_379f_11d7_947e_f63b53abfef7_103_2_102_0_0_0_1_1.dat</pre> <p>リポジトリデータベースの REP_LOAD_SESSIONS MX View を使用して、このセッション ID に関連付けられているセッションの名前を調べます。REP_LOAD_SESSIONS を使用して、再利用可能なセッション情報を表示できます。</p>
CMN_1770	リカバリーキャッシュの使用者が 1 回より多く登録されています。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_1771	指定された接続<データベース接続>があいまいです。接続はリレーショナルとアプリケーションの両方の接続として定義されています。
説明：	<p>ルックアップトランスフォーメーションの [Connection Information] プロパティまたはストアドプロシージャトランスフォーメーションの [Connection Information] プロパティで、リレーショナルデータベース接続とアプリケーションデータベース接続の両方に存在するデータベース接続名を指定しました。Integration Service はセッションの実行時に、使用する接続を決定できません。</p> <p>これは、Designer でトランスフォーメーションに対するデータベース接続名を指定した後でマッピングを使用してセッションを作成した場合に発生することがあります。あるいは、セッションプロパティで接続名を入力した場合に発生することがあります。</p>
ユーザの応答：	セッションプロパティで、ルックアップトランスフォーメーションまたはストアドプロシージャトランスフォーメーションに対して正しいデータベース接続を選択してください。
CMN_1772	保証されたメッセージ配信のキャッシュディレクトリ<ディレクトリ名>は存在しません。
説明：	Integration Service は、メッセージリカバリのキャッシュファイルディレクトリを見つけることができません。

ユーザの応答：	キャッシュファイルディレクトリが存在することを確認してください。セッションプロパティで、キャッシュファイルディレクトリの正しいパスを指定してください。キャッシュファイルディレクトリが存在しない場合は、セッションプロパティでディレクトリを作成し、ディレクトリパスを指定してください。
CMN_1773	Error:ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>で使用するキャッシュヘッダファイル [ルックアップキャッシュファイル.dat] の論理接続<データベース接続>が、無効接続です。あるいは、リレーショナルおよびアプリケーション型接続の両方に存在します。
説明：	Designer でキャッシュされたルックアップトランスフォーメーションで、Workflow Manager のリレーショナルおよびアプリケーションデータベース接続の両方に存在するデータベース接続名を指定しました。Integration Service はセッションの実行時に、使用する接続を決定できません。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、ルックアップトランスフォーメーションに対して正しいデータベース接続を選択してください。あるいは、リレーショナル接続の場合は、接続名の前に [Relational:] と入力してください。または、アプリケーション接続の場合は、接続名の前に「Application:」と入力してください。
CMN_1774	エラー: ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>の論理接続<データベース接続>が無効接続です。あるいは、リレーショナルおよびアプリケーション型接続の両方に存在しています。
説明：	Designer でキャッシュされたルックアップトランスフォーメーションで、Workflow Manager のリレーショナルおよびアプリケーションデータベース接続の両方に存在するデータベース接続名を指定しました。Integration Service はセッションの実行時に、使用する接続を決定できません。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、ルックアップトランスフォーメーションに対して正しいデータベース接続を選択してください。あるいは、リレーショナル接続の場合は、接続名の前に [Relational:] と入力してください。または、アプリケーション接続の場合は、接続名の前に「Application:」と入力してください。
CMN_1775	リカバリキャッシュディレクトリ<ディレクトリ名>が無効です。
説明：	リカバリキャッシュフォルダの名前が無効です。
ユーザの応答：	セッションプロパティの [ソース] タブのプロパティ設定から、リカバリキャッシュフォルダの有効なパスを指定してください。
CMN_1777	指定された接続<データベース接続名>は、SQL クエリーを実行できません。したがって、ルックアップ接続またはストアードプロシージャ接続として使用できません。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションまたはストアードプロシージャトランスフォーメーションに対して、リレーショナルデータベースでないアプリケーションデータベース接続型を選択しました。

ユーザの応答：	リレーショナルデータベース接続を選択するか、PeopleSoft 接続など、リレーショナルデータベースを基本とするアプリケーションデータベース接続を選択してください。
CMN_1778	ファイル<ファイル>の読み取りに失敗しました: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、指定されたキャッシュファイルからのデータの読み取りに失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
CMN_1779	ファイル<ファイル>の書き込みに失敗しました: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、指定されたキャッシュファイルへのデータの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
CMN_1780	保証されたメッセージ配信のタイムスタンプが変更されました。メッセージキャッシュはクリーニングされ、セッションは引き続き実行されます。
説明：	これは通知を目的とした情報メッセージです。Task Developer のマッピングまたはセッションプロパティは、最後にセッションを実行してから変更されています。メッセージリカバリキャッシュは削除され、セッションは引き続き実行されます。
ユーザの応答：	なし。
CMN_1781	エラー: Version 3.5 の LOOKUP 機能を使用する場合、\$Target 用のデータベース接続を指定して下さい。
説明：	マッピングの式で LOOKUP 機能を使用していますが、[\$Target Connection Value] プロパティに対してデータベース接続を指定していません。
ユーザの応答：	[プロパティ] タブの [General Options] 設定で、[\$Target Connection Value] プロパティにデータベース接続を入力してください。LOOKUP 機能を使用するマッピングに基づいてセッションを作成する場合、セッションプロパティの [\$Source Connection Value] または [\$Target Connection Value] のいずれかにデータベース接続を指定する必要があります。
CMN_1782	エラー: Version 3.5 の LOOKUP 機能を使用する場合、\$Source 用のデータベース接続を指定して下さい。
説明：	マッピングの式で LOOKUP 機能を使用していますが、[Source Connection Value] プロパティに対してデータベース接続を指定していません。
ユーザの応答：	[プロパティ] タブの [General Options] 設定で、[\$Source Connection Value] プロパティにデータベース接続を入力してください。LOOKUP 機能を使用するマッピングに基づいてセッションを作成する場合、セッションプロパティの [\$Source Connection Value] または [\$Target Connection Value] のいずれかにデータベース接続を指定する必要があります。

CMN_1784	接続文字列<Location Information プロパティの接続名>が長すぎます。最大許容長は<最大長>です。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションの [接続情報] プロパティで、長すぎるデータベース接続名を指定しました。
ユーザの応答：	リレーショナルまたはアプリケーション接続ブラウザのどちらかで、データベース接続名を編集してください。
CMN_1785	ルックアップ SQL オーバーライド<ルックアップトランスフォーメーション>が、正しく解決できないマッピングパラメータまたは変数を参照しています。
説明：	ルックアップ SQL オーバーライドでマッピングパラメータまたは変数を参照しましたが、Integration Service はそのパラメータまたは変数をテキストに変換できませんでした。
ユーザの応答：	ルックアップ SQL オーバーライドを編集して、マッピングパラメータまたは変数のスペルが正しいことを確認してください。また、マッピングパラメータまたは変数がマッピングで宣言されていることを確認してください。
CMN_1786	エラー: ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション>の行更新に失敗しました。
説明：	Integration Service は、動的ルックアップキャッシュで行の更新に失敗しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
CMN_1796	前のメッセージをこのログファイルに書き込んでいる時に、エラーが発生しました。メッセージが失われる場合があります。使用可能なディスク容量を確認してください。
説明：	サーバーログファイルへの書き込み中に、Integration Service はエラーを検出しました。サーバーログファイルをホストするマシンでディスク容量が不足していることが考えられます。その時点で Integration Service が実行していたタスクに関するメッセージが失われる可能性があります。
ユーザの応答：	サーバーログファイルのホストマシンの使用可能容量を確認します。
CMN_1798	ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>のキャッシュは<パーティションの数>個のパーティションを予期していますが、キャッシュファイル<ファイル名>に<パーティションの数>個のパーティションが存在します。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションで名前付き永続キャッシュを使用しており、ルックアップトランスフォーメーションを含むパイプラインにあるパーティション数がセッションの実行間で変更されました。
ユーザの応答：	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のパーティション数に変更します。

CMN_1800	<p>Error:キャッシュファイル名プレフィックス<プレフィックス名>を使用するルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>は、<パーティションの数>個のパーティションを使用するように設定されていますが、同じキャッシュファイル名プレフィックスを持つ別のルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>は<パーティションの数>個のパーティションを使用するように設定されています。</p>
説明:	<p>メッセージで示されたキャッシュを共有するように、マッピング内の2つのルックアップトランスフォーメーションを設定しましたが、キャッシュのパーティション化が1つのトランスフォーメーションにしか設定されていません。Integration Service では、パーティション化されていないキャッシュとパーティション化されているキャッシュを共有することはできません。</p>
ユーザの応答:	<p>セッションのプロパティを編集して、両方のルックアップトランスフォーメーションに自動ハッシュキーパーティションポイントを設定するか、どちらにも自動ハッシュキーパーティションポイントを設定しないでください。</p> <p>ルックアップトランスフォーメーションがキャッシュを共有しないように、マッピングを編集します。</p>
説明:	<p>メッセージで示されたキャッシュを共有するように、別々のターゲットロード順グループの2つのルックアップトランスフォーメーションを設定しましたが、ターゲットロード順グループに設定したパーティションの数が異なっていました。</p>
ユーザの応答:	<p>セッションのプロパティを編集して、各ルックアップトランスフォーメーションに同じ数のパーティションを設定してください。</p> <p>ルックアップトランスフォーメーションがキャッシュを共有しないように、マッピングを編集します。</p>
CMN_1801	<p>エラー: ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>とルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名> (キャッシュファイル名プレフィックス<プレフィックス名>)はパーティションキャッシュを使用するように設定されていますが、条件カラムの順序が異なります。</p>
説明:	<p>メッセージで示されたキャッシュを共有するように設定された2つのルックアップトランスフォーメーションに、自動ハッシュキーパーティションポイントを追加しましたが、2つのトランスフォーメーションの条件カラムが一致していません。メッセージで示されたキャッシュでキャッシュのパーティション化を行う場合、2つのルックアップトランスフォーメーションの条件カラムは同一かつ同じ順序である必要があります。</p>
ユーザの応答:	<p>ルックアップトランスフォーメーションから自動ハッシュキーパーティションポイントを削除してください。</p> <p>2つのルックアップトランスフォーメーションに同じ条件カラムを設定してください。カラムの順序が同じであることを確認してください。</p>

CMN_1804	Cache cannot be empty when running in recovery mode. (リカバリモードでの実行中、キャッシュを空にすることはできません。)
説明:	セッションに対してリカバリを有効にしました。セッションが失敗しました。リカバリセッションを開始する前に、キャッシュを空にしました。これは許可されていません。
ユーザの応答:	リカバリを構成したセッションが失敗した場合は、リカバリセッションの開始前にキャッシュが空でないことを確認します。
CMN_1806	ファイル<キャッシュファイル>に対する情報の取得に失敗しました。エラーメッセージ: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はリカバリキャッシュファイルを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
CMN_1807	キャッシュバージョンが<バージョン>と一致しません。
説明:	セッションに対してリカバリを有効にしました。セッションが失敗しました。リカバリセッションを開始する前に、キャッシュフォルダを変更しました。これは許可されていません。
ユーザの応答:	リカバリを構成したセッションが失敗した場合は、リカバリセッションの開始前にキャッシュが変更されていないことを確認します。
CMN_1808	キャッシュのプラットフォームが<プラットフォーム>と一致していません。
説明:	セッションに対してリカバリを有効にしました。セッションが失敗しました。リカバリセッションを開始する前に、リカバリキャッシュを別のプラットフォームに移動しました。例えば、TIBCO ソースからメッセージを読み出すように Windows でセッションを実行します。セッションが失敗した後、リカバリキャッシュを UNIX プラットフォームに移動しました。UNIX でリカバリモードのセッションを実行しようとした。これは許可されていません。
ユーザの応答:	リカバリモードのセッションを初期セッションと同じプラットフォームで実行してください。
CMN_1809	パーティション番号が<番号>と一致していません。
説明:	セッションに対してリカバリを有効にしました。セッションが失敗しました。リカバリセッションを開始する前に、セッションのパーティションの数が変更されました。これは許可されていません。
ユーザの応答:	リカバリ用に設定されたセッションが失敗した場合、リカバリセッションを始める前にパーティションの数が変更されていないことを確認してください。
CMN_1813	エラー: 一部のキャッシュファイル (名前プレフィックス<名前プレフィックス>、ルックアップ<ルックアップトランスフォーメーション名>用) が存在しないか無効です。
説明:	名前付き永続ルックアップキャッシュを使用する複数のパーティションでセッションを実行しましたが、Integration Service は一部のキャッシュファイルにアクセスできません。

ユーザの応答：	Integration Service が各パーティションのキャッシュファイルすべてにアクセスできるかどうか確認します。または、既存の名前付き永続キャッシュファイルをすべて削除し、セッションを再度実行します。名前付き永続キャッシュファイルが必ずしもすべて存在するとは限らない場合、Integration Service は永続キャッシュファイルを再構築します。
CMN_1836	エラー: ファイルから取り出されたルックアップのデータが条件ポートでソートされていません。
説明：	ソート済み入力用に設定されたフラットファイルルックアップセッションを実行しましたが、条件カラムのデータがグループ化されていません。
ユーザの応答：	ルックアップトランスフォーメーションのソート済み入力オプションをクリアしてください。 条件カラム内のデータがグループ化されていることを確認します。
CMN_1919	外部ローダーエラー:Teradata ローダー情報の取得中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service は、Teradata 制御ファイルの構築のための情報をリポジトリから取得できませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service マシンがリポジトリサービスマシンに接続できるか、またリポジトリサービスマシンがリポジトリに接続できるかを確認します。リポジトリマシンがネットワークにプラグインおよび接続されているか確認します。
CMN_1920	外部ローダーエラー:ローダーに必要なフラット-ファイル情報取得エラー。
説明：	Integration Service は、Teradata 制御ファイルの構築のための情報をリポジトリから取得できませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service マシンがリポジトリサービスマシンに接続できるか、またリポジトリサービスマシンがリポジトリに接続できるかを確認します。リポジトリマシンがネットワークにプラグインおよび接続されているか確認します。
CMN_1921	外部ローダーエラー:制御ファイルは最初のパーティションに対してのみ作成されます。
説明：	Teradata ターゲット定義の最初のパーティション以外のパーティションで、制御ファイルの上書きを試みました。Multiload または FastLoad を使用して Teradata をロードしたセッションで複数のパーティションを作成した場合、Integration Service は最初のパーティションで指定された制御ファイルのみを使用します。
ユーザの応答：	セッションでの最初のパーティションの制御ファイルがそのセッションに指定する属性を使用していることを確認します。

CMN_1922	外部ローダーエラー:プライマリキーがターゲットに割り当てられていないため、ターゲットインスタンス<ターゲット定義名>に対する更新は有効ではありません。
説明:	Teradata ターゲットテーブルにはプライマリキーがないため、Integration Service は制御ファイルを生成してターゲットを更新することができません。
ユーザの応答:	ターゲットテーブルにプライマリキーを定義して、再度セッションを実行します。
CMN_1923	外部ローダーエラー:非キーフィールドがターゲットに割り当てられていないため、ターゲットインスタンス<ターゲット定義名>に対する更新は有効ではありません。
説明:	Teradata ターゲット定義のプライマリキーカラムは、マッピング内のアップストリームトランスフォーメーションに接続されていません。Integration Service は、制御ファイルを生成してターゲットを更新することができません。
ユーザの応答:	Teradata ターゲット定義のプライマリキーカラムを、マッピング内のアップストリームポートに接続してください。セッションをもう一度実行してください。
CMN_1924	外部ローダーエラー:プライマリキーがターゲットに割り当てられていないため、ターゲットインスタンス<ターゲット定義名>に対する削除は有効ではありません。
説明:	Teradata ターゲット定義のプライマリキーカラムは、マッピング内のアップストリームトランスフォーメーションに接続されていません。Integration Service は、制御ファイルを生成してターゲットを更新することができません。
ユーザの応答:	Teradata ターゲット定義のプライマリキーカラムを、マッピング内のアップストリームポートに接続してください。セッションをもう一度実行してください。
CMN_1926	エラー: Teradata 外部ローダにはテーブル<ターゲットテーブル名>のプライマリキーが必要です (ロードモード<ロードモード>の場合)。
説明:	Teradata 外部ローダー接続は、更新または挿入/更新などの指定されたロードモードを使用します。ただし、ターゲットテーブルにはプライマリキーがありません。Integration Service がこのロードモードを使用する場合、ターゲットテーブルには必ずプライマリキーが必要です。
ユーザの応答:	ターゲットテーブルにプライマリキーを定義して、再度セッションを実行します。
CMN_1927	エラー: NULL キャラクタを設定することができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_1928	外部ローダーエラー:ターゲットに対する更新が有効でないため、ターゲットインスタンス<ターゲット定義名>に対する更新/挿入は有効ではありません。
説明:	Integration Service は、Teradata ターゲットテーブルに対して更新/挿入を実行できません。
ユーザの応答:	ターゲットテーブルにプライマリキーがあり、ターゲット定義内のプライマリキーカラムがアップストリームトランスフォーメーションに接続されているか確認します。
CMN_1929	外部ローダーエラー<エラーメッセージ>。
説明:	TPDID 値など一部の制御ファイルオプションの値が欠落しているため、Integration Service は Teradata 制御ファイルを生成できません。
ユーザの応答:	セッション内の外部ローダー接続を編集して、すべてのオプションに値を入力します。
CMN_1986	ライセンスサービスとの通信中にサービス<サービス名>でエラーが発生しました: <エラーコードおよびメッセージ>。
説明:	ライセンスサービスとの通信中に、サービスでエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
CMN_1989	サービス<サービス名>のライセンスが、ノード<ノード名>上で実行されるようにライセンスされていません。
説明:	そのノードのオペレーティングシステムでサービスを実行するためのライセンスが契約されていません。
ユーザの応答:	該当するオペレーティングシステムでサービスを実行するためのライセンスを取得してください。 適切なライセンスを持つ別のノードでサービスを実行するように設定します。
CMN_2005	ログファイル<ログファイル名>を作成できません: <エラーメッセージ>。
説明:	ログディレクトリが無効か、または十分なディスク容量がありません。
ユーザの応答:	Integration Service 設定、ワークフロープロパティ、およびセッションのプロパティの \$PMWorkflowLogDir および \$PMSessionLogDir のパスとディレクトリを確認してください。ノード上で Informatica Service を開始するには、ディレクトリに書き込む許可が必要です。 ログディレクトリに小さいファイルを作成し、ディスク容量に残りがあるかどうかを確認します。
CMN_2006	ログファイル<ログファイル名>を作成できません。
説明:	ログディレクトリが無効か、または十分なディスク容量がありません。

ユーザの応答：	Integration Service 設定、ワークフロープロパティ、およびセッションのプロパティの\$PMWorkflowLogDir および\$PMSessionLogDir のパスとディレクトリを確認してください。ノード上で Informatica Service を開始するには、ディレクトリに書き込む許可が必要です。 ログディレクトリに小さいファイルを作成し、ディスク容量に残りがあるかどうかを確認します。
CMN_2018	Error:呼び出しテキスト<テキスト>(ストアードプロシージャトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>)の展開に失敗しました。
説明：	Integration Service はストアードプロシージャの呼び出しテキスト内のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。
説明：	内部エラーのため、Integration Service はストアードプロシージャの呼び出しテキスト内のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_2028	Integration Service は、ファイル<ファイル>内の<ユーザー変数の位置>に位置するユーザー変数を解析できません。
説明：	Integration Service は、制御ファイル内の指定された位置にあるユーザー変数の値を見つけることができません。
ユーザの応答：	接続オブジェクト属性で、ユーザー変数が定義済みであることと、正しい構文で構成されていることを確認してください。
CMN_7136	エラー: トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>。結合しているパイプラインはトランザクション制御トランスフォーメーションを含んでいます。TCT はアクティブなトランスフォーメーションなので、このマッピングは無効です。TCT を結合の前または後に移動してください。
説明：	更新されたマッピングには、同じパイプラインの別のブランチに連結されているトランザクション制御トランスフォーメーションを含むパイプラインブランチがあります。このマッピングは、PowerCenter では無効になりました。
ユーザの応答：	マッピングを編集して、トランザクション制御トランスフォーメーションを結合の前または後に移動してください。
CMN_17800	プロパティ<プロパティ名>が見つかりません。
説明：	カスタムトランスフォーメーションに必要なプロパティがありません。トランスフォーメーションを変更した可能性があります。
ユーザの応答：	このエラーが SAP/ALE IDoc Interpreter または SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに対して発生した場合は、トランスフォーメーションを再度作成します。

CMN_17802	<ポート番号>に対応する<入出力ポート>ポートが見つかりません。
説明：	Integration Service はカスタムトランスフォーメーションのカラムを見つけることができません。 トランスフォーメーションを変更した可能性があります。
ユーザの応答：	このエラーが SAP/ALE IDoc Interpreter または SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに対して発生した場合は、トランスフォーメーションを再度作成します。
CMN_17804	ポート<ポート番号>: トランスフォーメーションタイプ<トランスフォーメーションデータタイプ>は SAP タイプ<SAP データタイプ>と互換性がありません。
説明：	指定されたトランスフォーメーションのトランスフォーメーションデータタイプと SAP データタイプとに互換性がありません。トランスフォーメーションを変更した可能性があります。
ユーザの応答：	このエラーが SAP/ALE IDoc Interpreter または SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに対して発生した場合は、トランスフォーメーションを再度作成します。
CMN_17807	ポート<ポート番号>のデータ変換エラーが、データ<データ>で発生しました。
説明：	Integration Service が SAP システムからデータを受け取りました。SAP システムは精度またはスケールが大きすぎるデータを送信している可能性があります。
ユーザの応答：	変換データタイプに SAP データタイプとの互換性があることを確認してください。あるいは、ポートの精度またはスケールを大きくします。
説明：	データに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_17808	ポート<ポート番号>のデータ変換エラーが発生しました。
説明：	Integration Service が SAP システムからデータを受け取りました。SAP システムは精度またはスケールが大きすぎるデータを送信している可能性があります。
ユーザの応答：	変換データタイプに SAP データタイプとの互換性があることを確認してください。あるいは、ポートの精度またはスケールを大きくします。
説明：	データに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_17809	SAP LastError からのメッセージ: <エラーメッセージ>。
説明：	SAP エラー。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

CMN_17810	プロパティ<プロパティ>が無効です。
説明:	カスタムトランスフォーメーションの [シーケンス ID] または [関数名] プロパティが無効です。
ユーザの応答:	このエラーが SAP/ALE IDoc Interpreter または SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに対して発生した場合は、トランスフォーメーションを再度作成します。
CMN_17815	メモリ割り当てのエラーです。
説明:	メモリ不足エラー。
ユーザの応答:	SE に連絡してください。
CMN_17816	SAP 構造体<構造体>のインストール中にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_17817	SAP システムへの接続が失われました。
説明:	PowerCenter セッションに時間がかかったため、SAP 接続がタイムアウトした可能性があります。
ユーザの応答:	セッションを再開します。
CMN_17818	SAP 内部テーブルへの行追加においてエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_17825	プロパティ<プロパティ>の値が指定されていません。
説明:	指定されたプロパティに値がありません。
ユーザの応答:	このエラーが SAP/ALE IDoc Interpreter または SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに対して発生した場合は、トランスフォーメーションを再度作成します。 このエラーが SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに対して発生した場合は、そのトランスフォーメーションのプロパティを表示し、指定したプロパティに必要な値があるかどうかを確認します。または、トランスフォーメーションを再度作成します。
CMN_17829	SAP システムへの接続に失敗しました。
説明:	SAP RFC/BAPI インタフェースまたは SAP_ALE_IDoc_Writer アプリケーション接続では、いくつかの接続属性に無効な値が含まれているため、Integration Service は SAP システムに接続できませんでした。
ユーザの応答:	アプリケーション接続に含まれているユーザー名、パスワード、接続文字列の属性の値が有効であることを確認します。

CMN_17831	セッションで無効なソースファイル名を指定した可能性があります。
説明：	6.x IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションで指定したソースファイル名が正しくない可能性があります。
ユーザの応答：	ソースファイル名が正しいことを確認してください。
CMN_17833	RFC/BAPI 関数マッピングでバイナリデータタイプはサポートされていません。マッピング内のポート<ポート名>を切断します。
説明：	バイナリデータタイプの PREC および LRAW は、RFC/BAPI 関数マッピングではサポートされていません。ポートがこれらのデータタイプを使用している場合、マッピング内で接続できません。
ユーザの応答：	指定されたポートの接続を切断してください。
CMN_17838	SAP コードページ<コードページ>は、接続コードページ<コードページ>と互換性がありません。
説明：	SAP RFC/BAPI インターフェースアプリケーション接続で指定されたコードページには、SAP サーバーとの互換性がありません。
ユーザの応答：	アプリケーション接続用に入力したコードページに SAP サーバーとの互換性があることを確認してください。
CMN_17839	SAP コードページ<コードページ>は Integration Service コードページとの互換性がありません。
説明：	Integration Service で指定したコードページには SAP サーバーとの互換性がありません。
ユーザの応答：	Integration Service コードページには SAP サーバーとの互換性があることを確認します。
CMN_17840	データ<データ>がポート<ポート番号>でオーバーフローしました。以下を参照して、エラーのある行を見つけてください。
説明：	行エラーが Integration Service で検出されました。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	セッションエラーログを確認し、エラーが含まれている行を特定してエラーに関する詳細を表示してください。
CMN_17848	プロパティ<TypeOfAEP>の値は<値>である必要があります。
説明：	6.x IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションの TypeOfAEP プロパティに、無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	TypeOfAEP プロパティに指定された値を入力してください。
CMN_17851	ターゲットプロパティ<プロパティ>を取得できません。
説明：	内部エラー。 PowerCenter リポジトリに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

CMN_17853	セッションのエラーしきい値に達しました。
説明:	Integration Service が、セッションプロパティで設定したエラーしきい値に到達しました。
ユーザの応答:	データ内のエラーを取り除きます。 エラーしきい値を大きくします。
CMN_17856	コントロールフィールド<コントロールフィールド>は、精度<値>を超える長さを使用できません。
説明:	コントロールフィールドの長さが精度設定を超えました。
ユーザの応答:	データ内のエラーを取り除きます。 コントロールフィールドの精度を大きくします。
CMN_65011	ルックアップインスタンス<名>は動的キャッシュを使用します。ただし、ワークフローが同一のインスタンス名で同時に実行するよう設定されています。この組み合わせはサポートされていません。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションは動的キャッシュを使用し、ワークフローは同一のインスタンス名で同時に実行するよう設定されています。
ユーザの応答:	ルックアップトランスフォーメーションで静的キャッシュを使用するように設定するか、またはワークフローインスタンスごとに、一意の名前を定義します。
CMN_65013	pmimpprocess 用のヘルパープロセスが初期化に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	オペレーティングシステムプロファイルを使用してワークフローを実行する際に、内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加のエラーメッセージを参照してください。
CMN_65014	Integration Service は子プロセスの生成に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	オペレーティングシステムプロファイルを使用してワークフローを実行する際に、内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加のエラーメッセージを参照してください。
CMN_65015	Integration Servicer がパラメータファイルの読み込み、ファイル待機タスクの実行、またはセッションログの読み込みを行なうパイプ<パイプ名>のオープンに失敗しました。
説明:	Integration Servicer がパラメータファイルの読み込み、ファイル待機タスクの実行、またはセッションログの読み込みを行なうパイプのオープンに失敗しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_65016	子プロセス<子プロセス ID>は予期せず終了しました。
説明:	<i>pmimpprocess</i> の子プロセスは予期せず終了しました。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_65017	pmimprocess が未設定なため、Integration Service はオペレーティングシステムのプロファイルを使用できません。
説明：	<i>pmimprocess</i> が設定されていませんでした。
ユーザの応答：	ユーザーおよびグループをルートに設定して <i>pmimprocess</i> 用の setuid ビットを有効にすると、オペレーティングシステムのプロファイルが使用可能になります。
CMN_65018	オペレーティングシステムのプロファイルに指定されているオペレーティングシステムのユーザー名が無効であるため、ワークフローが失敗しました。
説明：	オペレーティングシステムプロファイルには、無効なオペレーティングシステムユーザー名が含まれています。
ユーザの応答：	オペレーティングシステムユーザー名が、ドメイン内のノードに対して有効であることを確認してください。
CMN_65019	オペレーティングシステムプロファイルによるワークフロー実行がエラーになりました。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
説明：	オペレーティングシステムプロファイルを使用してワークフローを実行する際に、内部エラーが発生しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_65020	pmimprocess がライブラリパス環境変数の追加に失敗しました。
説明：	<i>pmimprocess</i> がライブラリパス環境変数の追加に失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CMN_65025	リカバリファイル<リカバリファイル名>に整合性がありません。リカバリファイルの予期されるサイズは<カバリファイルの予期されるサイズ>ですが、このリカバリファイルのサイズは<リカバリファイルのサイズ>です。
ユーザの応答：	セッションをコールドスタートモードでリスタートします。
CMN_65040	リカバリファイル<リカバリファイル名>に整合性がありません。サイズ<リカバリファイルのサイズ>が、最小サイズの4バイトを下回っています。
ユーザの応答：	セッションをコールドスタートモードでリスタートします。
CMN_65050	Integration Service は SMTP サーバーにログインできませんでした。
説明：	SMTP サーバーはユーザー名とパスワードが必要な場合があります。
ユーザの応答：	SMTP サーバーのログイン要件を無効にします。Windows 上で SMTP メールを送信するように Integration Service を設定する方法の詳細については、『PowerCenter ワークフローベーシックガイド』を参照してください。

CMN_65051	Integration Service は SMTP サーバーに電子メールを送信できませんでした。
説明:	SMTP サーバーにアクセスできない場合があります。
ユーザの応答:	Integration Service マシンが SMTP サーバマシンにアクセスできることを確認します。Windows 上で SMTP メールを送信するように Integration Service を設定する方法の詳細については、『PowerCenter ワークフローベーシックガイド』を参照してください。
CMN_65052	Integration Service が SMTP サーバーに接続する前に、タイムアウト期間が経過しました。
説明:	Integration Service プロセスの SMTP サーバカスタムプロパティに無効な値が含まれる場合があります。
ユーザの応答:	カスタムプロパティの値を確認します。Windows 上で SMTP メールを送信するように Integration Service を設定する方法の詳細については、『PowerCenter ワークフローベーシックガイド』を参照してください。
CMN_65057	サーバーのアドレスが無効なため、Integration Service は SMTP サーバーを見つけられませんでした。
説明:	Integration Service プロセスの SMTP サーバアドレスカスタムプロパティに無効なサーバアドレスが含まれます。
ユーザの応答:	カスタムプロパティのサーバアドレスを確認します。Windows 上で SMTP メールを送信するように Integration Service を設定する方法の詳細については、『PowerCenter ワークフローベーシックガイド』を参照してください。
CMN_65070	ERROR:動的キャッシュの更新条件がルックアップトランスフォーメーションに対して無効です。
説明:	動的ルックアップトランスフォーメーションには動的キャッシュを更新するための条件式がありません。
ユーザの応答:	論理値または数値を返す式を作成します。
CMN_65071	Error:キャッシュファイル名プレフィックス [{2}] を使用するルックアップトランスフォーメーション [{0}] とルックアップトランスフォーメーション [{1}] は、同一の名前付きキャッシュを共有しますが、互換性のない一致ポリシーを持っています。
説明:	複数の行を返すルックアップトランスフォーメーションは入力行ごとに 1 行返すルックアップトランスフォーメーションを持つルックアップキャッシュを共有しています。
ユーザの応答:	名前付きキャッシュを共有するルックアップトランスフォーメーションで同じ複数の一致プロパティを使用していることを確認します。

CNX メッセージ

CNX_53117	要求 ID<要求 ID>、要求操作コード<要求操作 ID>、応答操作コード<応答操作 ID>の処理に失敗しました。 戻りステータス: <戻りステータス>。
説明:	リポジトリエージェントは要求された操作の完了に失敗しました。
ユーザの応答:	エラーが解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
CNX_53119	クライアント接続を強制的にクローズする通知をスレッドが受信しました。
説明:	リポジトリまたはドメインの管理者がリポジトリ接続を終了したため、リポジトリ接続は終了しました。
ユーザの応答:	メンテナンスなどの目的で、管理者がすべてのユーザーをリポジトリから切断する必要があるのか確認してください。PowerCenter クライアントで操作を再試行します。

CONF メッセージ

CONF_45006	エラー: Integration Service にリポジトリが関連付けられていないため、Service Manager が Integration Service<Integration Service 名>を検証できませんでした。
説明:	関連するリポジトリが Integration Service 用に設定されていないため、Integration Service 検証が失敗しました。
ユーザの応答:	関連するリポジトリを Integration Service 用に設定してください。

CSE メッセージ

CSE_34005	Integration Service は暗号化の暗号化キーを設定できませんでした。
説明:	Integration Service は AES_ENCRYPT の暗号化キーを設定できませんでした。AES (Advanced Encryption Standard) アルゴリズムでエラーが発生しました。システムリソースの不足またはメモリ不足エラーが原因でエラーが発生する場合があります。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。エラーが引き続き発生する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡し、暗号化を試行中のデータを提供してください。

CSE_34010	Integration Service は復号化の暗号化キーを設定できませんでした。
説明：	Integration Service は AES_DECRYPT の暗号化キーを設定できませんでした。AES (Advanced Encryption Standard) アルゴリズムでエラーが発生しました。システムリソースの不足またはメモリ不足エラーが原因でエラーが発生する場合があります。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。エラーが引き続き発生する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡し、復号を試行中のデータを提供してください。
CSE_34039	Integration Service がデータの復号化に失敗しました。
説明：	システムリソースの不足またはメモリ不足のエラーにより、Integration Service はデータを復号化できませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。エラーが引き続き発生する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡し、復号を試行中のデータを提供してください。
CSE_34040	Integration Service がデータの暗号化に失敗しました。
説明：	システムリソースの不足またはメモリ不足のエラーにより、Integration Service はデータを暗号化できませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。エラーが引き続き発生する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡し、暗号化を試行中のデータを提供してください。
CSE_34041	Integration Service がデータの圧縮に失敗しました。
説明：	システムリソースの不足またはメモリ不足のエラーにより、Integration Service はデータを圧縮できませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。エラーが引き続き発生する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、データ圧縮試行中のデータを提供してください。
CSE_34042	Integration Service がデータの圧縮解除に失敗しました。
説明：	システムリソースの不足またはメモリ不足のエラーにより、Integration Service はデータを圧縮解除できませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。エラーが引き続き発生する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、データ圧縮解除を試行中のデータを提供してください。

CTSDK メッセージ

CTSDK_43000	ライブラリ<ライブラリ名> (プラグイン<プラグイン名>用) をロードできませんでした。
説明:	プラグインが正しくインストールされていないか、または PowerCenter バージョンとの互換性がありません。
ユーザの応答:	プラグインを再インストールしてください。
CTSDK_43001	ライブラリ<ライブラリ名>をロードできません。
説明:	PowerCenter 統合サービスが、Custom トランスフォーメーションに必要な指定のライブラリをロードできません。ライブラリまたは従属ライブラリが正しいディレクトリにない可能性があります。
ユーザの応答:	ライブラリおよび従属ライブラリが正しいディレクトリにあることを確認してください。統合サービスノードで定義された環境変数で指定した場所に、すべての DLL または共有ライブラリをコピーします。
CTSDK_43002	関数<関数名> (プラグイン<プラグイン名>用) のアドレスが見つかりませんでした。
説明:	プラグイン用の関数が定義されていないか、または正しく定義されていません。
ユーザの応答:	プラグインを再インストールしてください。
CTSDK_43003	関数<関数名>のアドレスが見つかりませんでした。
説明:	PowerCenter は、カスタムトランスフォーメーション用に指定された関数をロードできませんでした。
ユーザの応答:	ライブラリおよび従属ライブラリが正しいディレクトリにあることを確認してください。 ライブラリを再構築します。

第 6 章

D メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [DBGR メッセージ, 125](#) ページ
- [DMI メッセージ, 130](#) ページ
- [DOM メッセージ, 133](#) ページ
- [DS メッセージ, 135](#) ページ
- [DSP メッセージ, 136](#) ページ

DBGR メッセージ

DBGR_25011	文字列への変換ができません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25013	従属ポートは、変更できません。
説明：	生成キーまたはその他の従属ポートを変更しようとした。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25015	フィールドが見つかりません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25016	デフォルト条件は input、in/out または output ポートでしか許されません。
説明：	IsDefault 条件付きブレイクポイントは、変数ポートなど、上記以外のポートでは許されません。
ユーザの応答：	IsDefault ブレイクポイント条件は、input、input/output、output ポートでのみ使用してください。
DBGR_25017	パーサー初期化が失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

DBGGR_25018	無効なポート条件です。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGGR_25019	ブレイクポイントは既に存在しています。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGGR_25020	ブレイクポイントが見つかりません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGGR_25021	そのようなターゲット id は存在しません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGGR_25022	ブレイクポイントリストの割り当てに失敗しました。
説明:	メモリ不足です。
ユーザの応答:	マシンのメモリ使用量を確認してください。他のプロセスでメモリを使い過ぎているかもしれません。スワップ領域を大きくすることもできます。
DBGGR_25024	この実行ステージでトランスフォーメーションのデータを修正することはできません。
説明:	内部エラー。エラーブレイクポイント中にポートを変更しようとしてしました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGGR_25025	現在のトランスフォーメーション以外のデータを修正することはできません。
説明:	内部エラー。エラーブレイクポイント中にポートを変更しようとしてしました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGGR_25026	このトランスフォーメーションに対して行の型の変更は認められていません。
説明:	当該トランスフォーメーションの行の型をフィルタ、データドリブンまたはルータ以外に変更しようとしてしました。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションの行の型をフィルタ、ルータ、および更新方式以外に変更することはできません。
DBGGR_25027	ポートを変更することができません。
説明:	読み取り専用ポートを変更しようとしてしました。
ユーザの応答:	読み取り専用ポートを変更することはできません。

DBGR_25028	デバッグ条件でポート<ポート名>が使用できません。おそらく接続されていません。
説明:	ブレイクポイントの条件のポートカラムに未接続ポートが指定されています。
ユーザの応答:	未接続ポートは、指定されている場合はデフォルト値を持ち、そうでない場合は常に NULL 値です。デバッグ条件に値を指定しないでください。そのポートの接続を行うか、接続されているポートを選択してください。
DBGR_25029	ポート<ポート名>が、デバッグ条件の値として使用できません。おそらく接続されていません。
説明:	型カラムがポートのとき、ブレイクポイントの条件の値カラムに未接続ポートが指定されました。
ユーザの応答:	未接続ポートは、指定されている場合はデフォルト値を持ち、そうでない場合は常に NULL 値です。デバッグ条件に値を指定しないでください。そのポートの接続を行うか、接続されているポートを選択してください。
DBGR_25030	パイプラインにそのようなトランスフォーメーションはありません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25033	エラー: reqType で ident への Socket の送信要求が失敗しました: <数値>。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25034	エラー: reqType で Socket のポーリング設定が失敗しました: <数値>。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25035	エラー: reqType で Socket の接続に失敗しました: <要求タイプ>。セッション起動時間が Workflow Manager に指定されたタイムアウト値を超えた場合に、Debugger クライアントがタイムアウトとなった可能性があります。タイムアウト値を大きくして、再度実行してください。
説明:	Integration Service のタイムアウトにより、DTM は Designer に接続できませんでした。
ユーザの応答:	Workflow Manager で Integration Service の接続のタイムアウト値を増やし、再度セッションを実行します。
DBGR_25036	エラー: reqType で Socket のオープンに失敗しました: <数値>。
説明:	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25040	エラー: 無効なグループ ID<番号>が、ルータトランスフォーメーションの変更に指定されています。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25041	エラー: groupId<数値>に起因する無効な groupIndex<数値>がルータトランスフォーメーションを変更するために指定されています。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
DBGR_25044	データタイプが不一致です。<値>はポート<ポート名>の条件では使用できません。
説明：	条件付きブレイクポイントのポートデータタイプに無効な値が入力されています。
ユーザの応答：	値のフォーマットが正しいこと確認してください: MM/DD/YYYY hh:mm:ss
DBGR_25045	ブレイクポイント条件のエラー: ポート<ポート名>とポート<ポート名>は別のグループです。
説明：	2つのポートを使って条件付きブレイクポイントを設定するとき、異なるグループのポートが使用されました。ノーマライズまたは XML ソース修飾子トランスフォーメーションのポートが複数の異なるグループに編成されています。Integration Service は、これらのポートからのデータを 1 度に 1 グループずつ読み取ります。
ユーザの応答：	異なるグループのポートを使用して条件付きブレイクポイントを設定しないでください。
DBGR_25046	ブレイクポイント<番号>(トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>) でエラーが発生しました。理由は<理由>です。
説明：	グローバルブレイクポイント設定時のエラーです。
ユーザの応答：	理由を参照し、詳細を確認してください。
DBGR_25047	グローバルブレイクポイント<番号>のエラーです。理由は<理由>です。
説明：	グローバルブレイクポイント設定時のエラーです。
ユーザの応答：	理由を参照し、詳細を確認してください。
DBGR_25048	<ポート名> (バイナリポート<ポート>) 用のブレイクポイント条件を指定できません。
説明：	binary ポートを使って条件付きブレイクポイントを指定しようとしました。

ユーザの応答：	binary ポートには条件付きブレークポイントを指定しないでください。
DBGR_25049	トランスフォーメーションはまだデータを受け取っていません。
説明：	Integration Service がデータを受け取る前に、式を評価しようとしました。
ユーザの応答：	データ行がトランスフォーメーションに移動してから、式を評価します。
DBGR_25050	式の中に使用されているポート<ポート名>は未接続であり、デフォルト値を持っていません。
説明：	未接続であり、デフォルト値を持っていないポートを使って式を評価しようとしました。式のポートが値を受け取ることはありません。
ユーザの応答：	ポート接続が削除されていないか確認してください。このポートを式の評価に使用しないでください。または、有効な接続を経由してポートに値を渡してください。
DBGR_25059	クライアント<PowerCenter クライアントマシン名>からの接続をリスニングするためのソケットの作成に失敗しました。
説明：	Integration Service は、デバッガ接続のソケットを作成できませんでした。PowerCenter クライアントマシンが接続中に失敗した可能性があります。
ユーザの応答：	デバッガセッションをリスタートします。
DBGR_25060	クライアント<PowerCenter クライアントマシン名>からの接続のリスニングに使用可能なポートが、<DebuggerMinPort>から<DebuggerMaxPort>までの間に見つかりませんでした。
説明：	Integration Service は、デバッガ接続で使用できるポートを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	他のデバッガセッションを停止するか、それらのセッションが終了するまで待機し、その後で現在のデバッガセッションをリスタートします。 DebuggerMaxPort の値を増やし、Integration Service でのデバッグに使用できるポートを追加します。
DBGR_25061	クライアントに対する、リスニング実行中のポートの通知に失敗しました。
説明：	Integration Service が PowerCenter クライアントマシンに接続できませんでした。
ユーザの応答：	デバッガセッションをリスタートします。
DBGR_25062	クライアントに対する、リスニング実行中のポートの通知に失敗しました: RepServer 接続は使用できません。
説明：	Integration Service がリポジトリサービスに接続できなかったか、または PowerCenter クライアントマシンへの接続を失いました。
ユーザの応答：	デバッガセッションをリスタートします。

DBG_25068	Designer からの接続に失敗しました。ネットワーク/ファイアウォールの設定を確認してください。
説明:	Integration Service が PowerCenter クライアントからの接続を待機している間にタイムアウトしました。
ユーザの応答:	ネットワークおよびファイアウォールの設定を確認します。 Integration Service 接続のタイムアウト値を増やし、デバッグセッションをリスタートします。

DMI メッセージ

DMI_17501	パーティション<パーティション>のツリービルダの初期化中にエラーが発生しました。
説明:	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションの作成に使用されたメタデータファイルが無効である可能性があります。
ユーザの応答:	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションを再作成してください。
DMI_17503	プライマリキー、外部キー以外に少なくとも1つのフィールドが互いのグループで接続されている必要があります。
説明:	プライマリキーおよび外部キーのみが接続されています。最低1つ他のポートを接続する必要があります。
ユーザの応答:	プライマリキーおよび外部キー以外に、グループごとに最低1つのポートを接続してください。
DMI_17504	グループ<グループ>の入力行の作成中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP DMI Prepare トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答:	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
DMI_17505	次のフィールドのデータの設定中にエラーが発生しました:<フィールド>。
説明:	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP DMI Prepare トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答:	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。

DMI_17506	プライマリキー/外部キーのフィールド用に取得したデータが NULL です。
説明:	プライマリキーまたは外部キーのデータが見つかりません。
ユーザの応答:	データにプライマリキーと外部キーの値が含まれているか確認してください。
DMI_17507	セグメント<セグメント名>の接続フィールドのそれぞれに、NULL データが取得されました。
説明:	指定されたセグメントに接続されたフィールドすべてのデータが見つかりません。
ユーザの応答:	指定されたセグメントに接続されたすべてのフィールドにデータが存在しているか確認してください。
DMI_17508	ツリーの作成中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP DMI Prepare トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答:	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
DMI_17509	ツリーのトラバース中に未知のエラーが発生しました。
説明:	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP DMI Prepare トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答:	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
DMI_17511	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションが、<数値>行の孤立行を受け取りました。
説明:	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションが孤立した行を受信しました。
ユーザの応答:	すべての子の行に親の行があるか確認してください。
DMI_17512	孤立した行<行>が、グループ<グループ>のプライマリキー<プライマリキー>および外部キー<外部キー>で受信されました。
説明:	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションが孤立した行を受信しました。
ユーザの応答:	すべての子の行に親の行があるか確認してください。
DMI_17513	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションが<値>個の重複行を受け取りました。
説明:	DMI Prepare トランスフォーメーションが重複行を受信しました。
ユーザの応答:	データ内の重複行を取り除く必要があります。

DMI_17514	重複したエラー行<行>: <値>のプライマリキーが受信されました。
説明:	DMI Prepare トランスフォーメーションが重複行を受信しました。
ユーザの応答:	データ内の重複行を取り除く必要があります。
DMI_17515	プライマリキー<プライマリキー>とそれに対応している生成されたドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証は、失敗しました。原因は、必須セグメントの欠落です: <セグメント名>。
説明:	DMI ドキュメントを SAP システムに書き込む前に検証するようにセッションを設定しました。Integration Service は DMI ドキュメント内の必須セグメントに値がないと判断しました。
ユーザの応答:	DMI ドキュメント用の SAP DMI Prepare トランスフォーメーションに必須セグメントの値が含まれているかを確認してください。
DMI_17516	プライマリキー<プライマリキー>とそれに対応する生成されたドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証が失敗しました。最大オカレンスが次のセグメントに対する上限を超えているためです: <セグメント名>。
説明:	DMI ドキュメントを SAP システムに書き込む前に検証するようにセッションを設定しました。Integration Service はセグメントに含まれているレコード数が許容最大数を超えると判断しました。
ユーザの応答:	セグメントのレコード数が最大許容数を超えないようにソースデータを修正してください。
DMI_17517	プライマリキー<プライマリキー>とそれに対応している生成されたドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証が失敗しました。最小オカレンスが下限値未満になっているためです: <値>。
説明:	DMI ドキュメントを SAP システムに書き込む前に検証するようにセッションを設定しました。Integration Service は、セグメントに含まれているレコード数が許容最小数を下回ると判断しました。
ユーザの応答:	セグメントのレコード数が最低でも許容最小数になるようにソースデータを修正します。
DMI_17518	データ<データ>がポート<ポート番号>でオーバーフローしました。エラーしきい値に達していない場合、行は ErrorDMIData ポート経由で送信されます。
説明:	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションは、その行の精度より大きいデータを受け取りました。
ユーザの応答:	ソースデータを修正して、値が行の精度と一致するようにします。
DMI_17519	フィールドのデータの取得中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP DMI Prepare トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。

ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
DMI_17520	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションに、未接続の入力グループがあります。すべての入力グループがトランスフォーメーション用に接続されている必要があります。
説明：	入力グループには、接続ポートが一切ありません。
ユーザの応答：	入力グループごとに最低 1 つのポートが接続されていることを確認してください。
DMI_17525	SAP DMI Prepare トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明：	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションで指定されたキャッシュディレクトリは存在しません。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、キャッシュディレクトリのプロパティに有効なディレクトリを入力します。
DMI_17526	Integration Service がグループ<グループ>内のキャッシュブロックにアクセスできませんでした。キャッシュサイズを増やしてください。
説明：	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションで指定されたキャッシュサイズは不十分です。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、キャッシュサイズを増やしてください。
DMI_17527	SAP DMI Prepare トランスフォーメーションが DMI オブジェクトのデータを受け取りませんでした。
説明：	DMI マッピング内のソースには、DMI オブジェクトの有効なデータが含まれていません。
ユーザの応答：	ソースデータが有効か確認してください。

DOM メッセージ

DOM_10009	ドメイン<現在のドメインの名前>から指定されたドメイン<リンクされたドメインの名前>は、見つかりません。
説明：	Service Manager は、ルックアップ要求で指定されたドメイン名を見つけることができません。ドメイン情報が古くなっているか、要求されたドメインが実行中である可能性があります。
ユーザの応答：	ドメイン内のドメイン情報が最新の情報であるか確認してください。また、ルックアップ要求でリンクされたドメインが実行中ではないか確認してください。

DOM_10013	サービス<サービス名>を無効にできません。
説明:	ドメインが、サービス設定の更新に失敗しました。
ユーザの応答:	サービス設定がそのドメインで有効であることを確認します。
DOM_10166	ドメインを指定してノード<ノード名>にログインすることはできません。
説明:	ノードがドメインへのログインに失敗しました。
ユーザの応答:	この後のメッセージで説明されている問題を修正し、ノードを再開してください。
DOM_10174	動作モードをサービス<サービス名>の<動作モード>に更新することはできません。
説明:	ドメインが、サービス設定の更新に失敗しました。
ユーザの応答:	ドメインでサービス設定が有効であることを確認します。
DOM_10176	タイプ<警告タイプ>の警告（オブジェクト<オブジェクト名>、警告メッセージ<警告メッセージ>）を警告サービスの待ち行列に入れることができません。
説明:	ドメインが、警告サービスへの接続に失敗しました。
ユーザの応答:	マスタゲートウェイノードを再開してください。
DOM_10181	ノード<ノード名>（ホスト<ホスト名>、ポート<ポート番号>）とマスタノード<ノード名>は通信不能です。
説明:	マスタノードが、ドメイン内のノードと通信できません。ノードが、マスタゲートウェイノードからアクセスできないファイアウォールの背後にある可能性があります。
ユーザの応答:	マスタゲートウェイノードからノードにアクセスできるようにネットワークを再設定してください。
DOM_10182	実行時の状態は、<元の実行時の状態>から<要求された実行時の状態>に変更できません（サービス<サービス名>、サービスプロセス<サービスプロセス>が実行されているノード>）。
説明:	無効な値が、実行時の状態に入力されています。
ユーザの応答:	ドメインをシャットダウンし、ゲートウェイノードおよびワーカーノードで Informatica Services を開始します。
DOM_10184	Integration Service は、<サービス名>の Windows ノード<ノード名>でオペレーティングシステムのプロファイルを使用できません。
説明:	Integration Service は、UNIX ノードでオペレーティングシステムのプロファイルを使用できます。Integration Service は、Windows ノードでオペレーティングシステムのプロファイルを使用できません。

ユーザの応答：	UNIX ノードで実行している Integration Service に対して、オペレーティングシステムのプロファイルを有効にします。 Integration Service に対して、オペレーティングシステムのプロファイルを無効にします。
DOM_10185	ユーザー<ユーザー名>(セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内) には、ドメインのシャットダウンに必要な管理者ロールがありません。
説明：	PowerCenter ドメインをシャットダウンするには、そのドメインの管理者ロールが必要です。
ユーザの応答：	ドメイン管理者に PowerCenter ドメインのシャットダウンを依頼します。
DOM_10188	ノード<ノード名>でバージョン<サービスバージョン>のサービス<サービス名>を起動できません。このノードはこのサービスバージョンを実行するよう設定されていません。
ユーザの応答：	このサービスは、このサービスバージョンを実行するように設定されているノードで起動します。
DOM_10189	サービスバージョン<サービスバージョン>のサービス<サービス名>を起動できません。関連サービス<サービス名>が別のバージョンに属しています。
ユーザの応答：	関連サービスおよび依存サービスが当該サービスと同じバージョンであることを確認し、サービスをリスタートします。

DS メッセージ

DS_10008	サービスルックアップ要求に指定されているノード<名前>が、ドメイン<名前>内にありません。
説明：	ノードが実行されていないか、またはドメイン内に存在しません。
ユーザの応答：	ノードが実行中であることを確認してください。ノード名が正しく入力されているか確認してください。
DS_10009	サービスルックアップ要求に指定されているドメイン<名前>が、見つかりません。
説明：	コマンドは、ドメインゲートウェイのマシン名とポート番号、およびドメイン名を指定しました。コマンドラインプログラムが、ゲートウェイホストマシン上でドメインを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	指定されたドメインが、ドメインゲートウェイのホストマシン上に存在するか確認してください。ドメイン名が正しく入力されているか確認してください。

DS_10012	指定された無効化モード<モード>は、サービス<サービス名>の無効化には使用できません。
説明：	表示されたサービスを無効化するために、DisableService コマンドが使用されました。指定されたモードは無効です。
ユーザの応答：	モードが、完了、停止、または強制終了になっているか確認してください。
DS_10036	サービス<名前>は、使用できません。
説明：	コマンドで指定されたサービスは使用できません。
ユーザの応答：	サービスが存在し、実行中であることを確認してください。サービスの名前が正しく入力されていることを確認してください。
DS_10037	サービス<名前>は、ノード<名前>では使用できません。
説明：	入力されたコマンドは、サービス名とノード名を指定しました。指定されたサービスは、指定されたノードで使用できません。
ユーザの応答：	サービスが存在し、指定されたノード上で実行されているか確認してください。サービスの名前が正しく入力されていることを確認してください。
DS_10059	要求されたサービス<名前>は、実行されていません。
説明：	コマンドで指定されたサービスは実行されていません。または存在しません。
ユーザの応答：	サービスが存在し、実行中であることを確認してください。サービスの名前が正しく入力されていることを確認してください。

DSP メッセージ

DSP_20307	設定サービス（ドメイン名<ドメイン>、ノード名<ノード>）からノード情報をフェッチする際にエラーが発生しました。エラーメッセージ:<メッセージテキスト>。
説明：	Integration Service は、Service Manager からノードメタデータをフェッチできませんでした。
ユーザの応答：	参照したノード上で Informatica Services を起動します。エラーの原因の詳細については、エラーメッセージの内容を確認します。

第 7 章

E メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [EB 関連メッセージ, 137 ページ](#)
- [EP メッセージ, 142 ページ](#)
- [EB 関連メッセージ, 154 ページ](#)
- [EXP メッセージ, 154 ページ](#)
- [EXPFN メッセージ, 161 ページ](#)

EB 関連メッセージ

EBRDR_13003	PowerCenter Integration Service が Oracle E-Business Suite に接続できませんでした。
説明:	接続情報が正しくありません。
ユーザの応答:	有効な DSN、ユーザー名、およびパスワードを入力してください。
EBRDR_13005	PowerCenter Integration Service が SQL クエリを生成またはパースできませんでした。
説明:	セッションプロパティまたはソース修飾子プロパティ内の SQL クエリが無効である可能性があります。
ユーザの応答:	ソース修飾子の SQL クエリープロパティ内のクエリーまたはセッション属性が有効であることを確認してください。
EBRDR_13007	JOIN タイプが未定義です。
説明:	複数のソースが Source Qualifier に接続しています。ところが、JOIN タイプが定義されていません。
ユーザの応答:	JOIN タイプを定義してください。
EBRDR_13009	PowerCenter Integration Service がクエリを実行できませんでした。
説明:	ターゲットデータベースに対してクエリの実行が失敗しました。
ユーザの応答:	ODBC エラーメッセージを確認してください。

EBRDR_13037	SQL クエリのフィールド数が、アプリケーションソース修飾子からターゲットインスタンスまで接続されているポート数よりも少ないです。
ユーザの応答：	SQL クエリのフィールド数が、アプリケーションソース修飾子からターゲットインスタンスまで接続されているポート数以上であることを確認してください。
EBWRT_32006	指定されたスキーマリストはフォーマットが正しくありません。
説明：	スキーマリストはフォーマットが正しくありません。
ユーザの応答：	Schema List ターゲットプロパティ内のすべてのグループのスキーマリストがカンマ区切りであることを確認してください。
EBWRT_32026	PowerCenter Integration Service が Oracle アプリケーション環境を初期化できませんでした。
説明：	Oracle アプリケーションを初期化するターゲットプロパティ内のデータが無効です。
ユーザの応答：	オープンインタフェースのパラメータグループのデータを確認してください。有効なユーザー ID および職責 ID を入力してください。
EBWRT_32027	PowerCenter Integration Service が並列プログラム要求を発行できませんでした。
説明：	無効なデータを指定しています。
ユーザの応答：	有効なデータを指定します。 または
説明：	並列プログラム要求を発行するのに必要な権限を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	必要な権限を取得するには、Oracle E-Business Suite 管理者に連絡します。
EBWRT_32028	Integration Service が<アプリケーション名>のアプリケーション ID を確認できませんでした。
説明：	Interfacelist.xml に無効なアプリケーション短縮名を入力していません。
ユーザの応答：	Interfacelist.xml に有効なアプリケーション短縮名を指定してください。 または
説明：	アプリケーション ID を確認するのに必要な権限がありません。
ユーザの応答：	データベース管理者に連絡して、データベースに対する必要な権限を取得してください。
EBWRT_32031	待機プロシージャの作成エラー。待機機能を使用できません。
説明：	ターゲットシステムでプロシージャを作成するのに必要な権限がありません。

ユーザの応答： データベース管理者に連絡して、データベースに対するプロシージャ権限を作成してください。

EBWRT_32034 **<要求 ID>は完了しましたが、エラーが発生しました。**
 説明： Oracle アプリケーションエラー。
 ユーザの応答： 詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

EBWRT_32035 **<要求 ID>が予期せず終了しました。**
 説明： Oracle アプリケーションエラー。
 ユーザの応答： 詳細については、Oracle のマニュアルを参照してください。

EBWRT_32069 **<パーティション番号> ターゲットインスタンス<ターゲット名>に対して言語が設定されていないため、PowerCenter Integration Service が Oracle アプリケーションを初期化できませんでした。**
 説明： Oracle E-Business Suite ターゲットに対して言語が指定されていません。
 ユーザの応答： セッションプロパティで、有効な言語を指定します。
 または
 Oracle E-Business Suite ターゲット定義で、有効な言語を指定します。

EBWRT_32070 **<パーティション番号> ターゲットインスタンス<ターゲット名>に対してユーザー名が指定されていないため、PowerCenter Integration Service が Oracle アプリケーションを初期化できませんでした。**
 説明： Oracle E-Business Suite ターゲットに対してユーザー名が指定されていません。
 ユーザの応答： セッションプロパティで、ユーザー名を指定します。
 または
 Oracle E-Business Suite ターゲット定義でユーザー名を指定します。

EBWRT_32071 **<パーティション番号> ターゲットインスタンス<ターゲット名>に対して職責名が指定されていないため、PowerCenter Integration Service が Oracle アプリケーションを初期化できませんでした。**
 説明： Oracle E-Business Suite ターゲットに対して職責名が指定されていません。
 ユーザの応答： セッションプロパティで、職責名を指定します。
 または
 Oracle E-Business Suite ターゲット定義で職責名を指定します。

EBWRT_33007	PowerCenter Integration Service はデータを一時ファイルに書き込めませんでした
説明:	Windows の場合は、TMP 環境変数によって指定された場所に作成された一時ディレクトリ、または\$PMTempDir サービスプロセス変数によって指定された場所に作成された一時ディレクトリに、データを保存するのに十分なメモリがありません。 または UNIX の場合は、\$PMTempDir サービスプロセス変数によって指定された場所に作成された一時ディレクトリに、データを保存するのに十分なメモリがありません。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡する必要があります。
EBWRT_35001	PowerCenter Integration Service が階層を作成できませんでした
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EBWRT_35002	重複行数、孤立行数、および他のエラー行の合計がエラーのしきい値を超えました。
説明:	PowerCenter Integration Service が、セッションプロパティで設定したエラーしきい値に到達しました。
ユーザの応答:	データ内のエラーを取り除くか、エラーしきい値を大きくしてください。
EBWRT_36001	PowerCenter Integration Service がフィールドリストを取得できませんでした
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EBWRT_36010	PowerCenter Integration Service が<ユーザー名>のユーザー ID を確認できませんでした。
説明:	ユーザー名が正しくありません。
ユーザの応答:	有効なユーザー名を指定してください。
EBWRT_36011	PowerCenter Integration Service が<職責>の職責 ID を確認できませんでした。
説明:	職責名が正しくありません。
ユーザの応答:	有効な職責名を指定してください。
EBWRT_36012	PowerCenter Integration Service が<セキュリティグループ>のセキュリティグループ ID を確認できませんでした。
説明:	セキュリティグループ名が正しくありません。
ユーザの応答:	有効なグループ名を入力してください。

EBWRT_36013	Integration Service が<サーバー名>のサーバー ID を確認できませんでした。
説明：	サーバ名が正しくありません。
ユーザの応答：	有効なサーバ名を指定してください。
EBWRT_36066	グループ<グループ名>の<ポート名>ポートがリンクされていません。
説明：	指定グループ ID のダミーのプライマリキーが Source Qualifier に接続されていません。
ユーザの応答：	グループ名のダミーのプライマリキーを接続してください。
EBWRT_36070	言語<言語>が正しくありません。
説明：	言語が無効です。
ユーザの応答：	Oracle E-Business Suite マシンにインストールされている言語を指定してください。
EBWRT_36072	PowerCenter Integration Service は、GPK__<ポート名>=<データ>および GFK__<ポート名>=<データ>のデータを書き込めませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service はデータをインタフェーステーブルに書き込めませんでした。
ユーザの応答：	<p>詳細については、セッションログの対応する ODBC エラーメッセージを参照してください。</p> <p>階層の検証をスキップするようにセッションが設定されている場合に、エラーメッセージで GPK ポートと GFK ポートのデータが空白のときは、GPK ポートと GFK ポートがリンクされていることを確認してください。また、これらのポートに対してデータが指定されていることを確認してください。</p>
EBWRT_40001	PowerCenter Integration Service が Oracle E-Business Suite に接続できませんでした。
説明：	接続情報が正しくありません。
ユーザの応答：	有効な DSN、ユーザー名、およびパスワードを入力してください。
EBWRT_40003	PowerCenter Integration Service でメモリ割り当てエラーが発生しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がセッションを実行するのに十分なメモリを割り当てられません。
ユーザの応答：	ノードで実行中のアプリケーションをいくつか閉じてから、もう一度実行してください。
EBWRT_40005	PowerCenter Integration Service がクエリを実行できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	ODBC エラーメッセージを確認してください。

EP メッセージ

EP_13001	無効な変換です。
説明：	外部プロシージャで、Integration Service はポートのデータタイプを対応するパラメータのデータタイプに変換できません。あるいは、その逆の変換ができません。例えば、ポートのデータタイプが Date/Time で、パラメータのデータタイプが整数になっているような場合です。Integration Service は、Date/Time データタイプを整数データタイプには変換できません。
ユーザの応答：	外部プロシージャのデータタイプまたはポートのデータタイプを変更してから、セッションを再度実行します。
EP_13002	外部モジュールの解放時にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service は、DLL または共有オブジェクトを閉じようとした際にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	このエラーはセッションの実行に悪影響を与えることはありません。ただし、このメッセージが繰り返し出力される場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
EP_13003	共通外部プロシージャ情報を準備できません。
説明：	Integration Service が外部プロシージャを初期化できません。
ユーザの応答：	これは一般的なエラーメッセージです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
EP_13004	パイプライン外部プロシージャ情報を準備できません。
説明：	Integration Service が外部プロシージャを初期化できません。
ユーザの応答：	これは一般的なエラーメッセージです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
EP_13005	Informatica スタイルの外部プロシージャを初期化できません。
説明：	Integration Service が外部プロシージャを初期化できません。
ユーザの応答：	これは一般的なエラーメッセージです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
EP_13006	外部モジュール名が NULL です。
説明：	外部プロシージャトランスフォーメーションの [モジュール/プログラム識別子] プロパティが空欄になっています。
ユーザの応答：	[モジュール/プログラム識別子] プロパティに有効な値を入力してください。
EP_13007	外部モジュールマネージャを作成できません。
説明：	Integration Service が外部モジュールマネージャを作成できません。
ユーザの応答：	これは一般的なメッセージです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。

EP_13008	外部モジュールをロードできません。
説明：	Integration Service は、DLL を見つけることができません。または、DLL を無効と判断しました。
ユーザの応答：	DLL の名前、DLL の場所、および [モジュール/プログラマティック識別子] プロパティを確認してから、セッションを再度実行します。
EP_13010	外部モジュールオブジェクトを作成できません。
説明：	クラスファクトリ関数 CreateExternalModuleObject が、Informatica 外部モジュールに外部モジュールオブジェクトを作成するのに失敗しました。
ユーザの応答：	CreateExternalModuleObject 関数と、その中で呼び出される外部モジュールオブジェクトのコンストラクタを調べてください。
EP_13011	外部プロシージャ名が NULL です。
説明：	外部プロシージャトランスフォーメーションに手続きの名前を入力しませんでした。
ユーザの応答：	有効な手続きの名前を入力してください。
EP_13012	外部プロシージャの宣言を取得できません。
説明：	TINFExternal Module Impl::GetProcSignature 関数の呼び出しが失敗しました。
ユーザの応答：	ファイル infemimp.cpp 内でこの関数を調べてください。また、モジュール名 EM.CPP ファイル内の INFEMProcSignatures および p*ParamVector データ構造が変更されていないことを確認してください。
EP_13013	トランスフォーメーション内のポート数が仮引数の数と一致しません。
説明：	Integration Service は、外部プロシージャトランスフォーメーション内のポート数と、外部プロシージャ内の仮引数の数を一致させることができません。
ユーザの応答：	外部プロシージャ内の引数の数または外部プロシージャトランスフォーメーション内のポートの数を修正してから、セッションを再度実行します。
EP_13014	トランスフォーメーションに複数の戻りポートが定義されています。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13015	外部プロシージャに複数の戻り引数が定義されています。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13020	外部プロシージャには戻り値がありますが、トランスフォーメーションにはありません。
説明：	外部プロシージャには戻り値がありますが、外部プロシージャトランスフォーメーションにはありません。
ユーザの応答：	外部プロシージャトランスフォーメーションに戻り値を追加するか、外部プロシージャのコードから戻り値を削除します。
EP_13021	トランスフォーメーションには戻り値がありますが、外部プロシージャにはありません。
説明：	外部プロシージャトランスフォーメーションには戻り値がありますが、外部プロシージャにはありません。
ユーザの応答：	外部プロシージャのコードに戻り値を追加するか、外部プロシージャトランスフォーメーションから戻り値を削除します。
EP_13022	外部プロシージャの戻り値が最後の引数ではありません。
説明：	外部プロシージャのコードに戻り値がありますが、最後のパラメータではありません。
ユーザの応答：	外部プロシージャのコードの戻り値は最後のパラメータにしてください。
EP_13023	トランスフォーメーションの戻り値が最後のポートではありません。
説明：	外部プロシージャトランスフォーメーションに戻り値がありますが、最後のポートではありません。
ユーザの応答：	外部プロシージャトランスフォーメーションの戻り値は最後のポートにしてください。
EP_13024	ポートのルックアップが失敗しました。
説明：	外部プロシージャトランスフォーメーションのポート名が、対応する外部プロシージャの引数と一致しません。
ユーザの応答：	外部プロシージャの引数または外部プロシージャトランスフォーメーションのポート名を変更してから、セッションを再度実行してください。
EP_13025	見つからない入力パラメータがあります。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13026	入力ポートに対して複数の接続があります。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13027	Decimal オーバーフローエラー。
説明：	Integration Service は、外部プロシージャへの入力または外部プロシージャからの出力で Decimal 値を変換する際に、エラーを検出しました。

ユーザの応答： 外部プロシージャを調べて、Decimal データタイプが必要かどうかを確認してください。可能であれば、Decimal データタイプを Double に変更してください。

EP_13028 **データタイプの変換時に未知のエラーが発生しました。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： エラーの説明と共に、外部プロシージャを Informatica グローバルカスタマサポートまで送付してください。

EP_13030 **外部プロシージャ<外部プロシージャ名>の実行中に、例外エラーが発生しました。**

説明： Integration Service は、外部プロシージャの実行中に重大な例外を検出しました。

ユーザの応答： 外部プロシージャのコードをデバッグしてから、セッションを再度実行します。

EP_13033 **COM スタイルの外部プロシージャを初期化できません。**

説明： Integration Service は、COM スタイルの外部プロシージャの初期化中にエラーを検出しました。

ユーザの応答： これは一般的なエラーです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。

EP_13034 **未知の COM エラー。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13035 **カラム/パラメータの対応を初期化できません。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13036 **見つからない入力パラメータがあります。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13037 **メモリの allocate ができません。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13038 **外部プロシージャを初期化できません。**

説明： Integration Service は外部プロシージャの初期化中にエラーを検出しました。

ユーザの応答： これは一般的なエラーです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。

EP_13039	バッファ初期化コールバックが失敗しました。
説明：	Integration Service がバッファ作成中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	これは一般的なエラーです。セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
EP_13040	プログラマティック識別子が無効です。
説明：	Integration Service は、レジストリ内に無効なプログラマティック識別子を検出しました。
ユーザの応答：	レジストリ内のプログラマティック識別子キーを修正してください。キーは、 <i>abc.def</i> のように、2 ドット形式でなければなりません。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13041	レジストリ内にプログラマティック識別子がありません。
説明：	Integration Service が、プログラマティック識別子モジュールをレジストリ内の対応するキーと関連付けることができません。
ユーザの応答：	モジュールを変更してコンパイルするか、COM.DLL をレジストリに登録します。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13042	プログラマティック識別子を CLSID にマッピングできません。
説明：	レジストリで、プログラマティック ID が CLSID にマッピングされません。
ユーザの応答：	レジストリ内のプログラマティック ID を確認してください。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13043	CLSID の文字列表現を作成できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13044	コンポーネントオブジェクトのインスタンスを作成できません。
説明：	Integration Service による CoCreateInstance ファイルの呼び出しが失敗しました。
ユーザの応答：	CoCreateInstance のマニュアルを参照して、適切なアクションを調べます。
EP_13045	コンポーネントオブジェクトのディスパッチインタフェースを取得できません。
説明：	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13046	IDispatch::Invoke が失敗しました。
説明：	Integration Service は、COM スタイルの外部プロシージャで重大な例外を検出しました。

ユーザの応答：	外部プロシージャのコードをデバッグします。
EP_13047	レジストリキー HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\ \\Typelib を開くことができません。
説明：	Integration Service がレジストリ内に指定されたキーを見つけられませんでした。
ユーザの応答：	レジストリに、有効なライブラリ ID を入力します。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13048	HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib のレジストリ 値を取得できません。
説明：	指定されたキーはレジストリ内に存在しますが、その場所は空です。
ユーザの応答：	その場所に有効なキーを入力してください。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13049	プログラマティック識別子から CLSID を作成できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13050	レジストリキー HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\Libid を開くことができません。
説明：	Integration Service がレジストリ内に指定されたキーを見つけられませんでした。
ユーザの応答：	レジストリに、有効なライブラリ ID を入力します。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13051	レジストリキー HKEY_CLASSES_ROOT\\TypeLib\\Libid を開くことができません。
説明：	指定されたキーが無効であるか、その場所に存在しなかったため、Integration Service がキーを開けませんでした。
ユーザの応答：	レジストリで、指定されたキーが正しい場所にあり、有効なキーであることを確認します。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13052	タイプライブラリをロードできません。
説明：	タイプライブラリが存在しないか、ファイルが無効であるため、Integration Service はタイプライブラリをロードできません。
ユーザの応答：	レジストリで、タイプライブラリが有効で、正しい場所に存在することを確認します。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13053	タイプライブラリ属性を取得できません。
説明：	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13054	レジストリキー HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\server_type を開くことができません。
説明:	指定されたキーが無効であるか、その場所に存在しなかったため、Integration Service がキーを開けませんでした。
ユーザの応答:	レジストリで、指定されたキーが正しい場所にあり、有効なキーであることを確認します。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13055	HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\<サーバータイプ>のレジストリ値を取得できません。
説明:	指定されたキーはレジストリ内に存在しますが、その場所は空です。
ユーザの応答:	その場所に有効なキーを入力してください。詳細は、COM のマニュアルに記載されています。
EP_13056	コンポーネントオブジェクトの種別情報を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13057	コンポーネントオブジェクトの種別属性を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13058	インタフェースの参照種別を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13059	インタフェースの種別情報を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13060	インタフェースの種別属性を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13061	関数記述を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

EP_13062	関数とその引数の名前を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13063	関数のパラメータの ID を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13064	関数の種別情報を取得できません。
説明:	Integration Service が COM タイプライブラリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13065	NULL BSTR.
説明:	COM 外部プロシージャが COM スタイル手続きの B-String 用のメモリを確保できませんでした。
ユーザの応答:	B-String のメモリ割り当てを増やしてください。
EP_13066	COM データタイプを Informatica 内部データタイプに変換する際にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service は、COM データタイプと Informatica データタイプの間の変換の際にエラーを検出しました。外部プロシージャが無効な変換を試みたか、またはデータのオーバーフローが発生しています。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、データのオーバーフローまたは無効なデータタイプ変換に関するメッセージがないかどうか確認してください。データがオーバーフローした場合は、外部プロシージャまたはマッピングを変更して、データを収容できるようにします。それ以外の場合は、外部プロシージャが有効なデータタイプ変換を使用するようにします。
EP_13067	Informatica 内部データタイプを COM データタイプに変換する際にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service は、COM データタイプと Informatica データタイプの間の変換の際にエラーを検出しました。外部プロシージャが無効な変換を試みたか、またはデータのオーバーフローが発生しています。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、データのオーバーフローまたは無効なデータタイプ変換に関するメッセージがないかどうか確認してください。データがオーバーフローした場合は、外部プロシージャまたはマッピングを変更して、データを収容できるようにします。それ以外の場合は、外部プロシージャが有効なデータタイプ変換を使用するようにします。

EP_13068	サポートされていない COM タイプです。
説明：	外部プロシージャで、サポートされていない COM データタイプが使用されています。
ユーザの応答：	サポートされている COM データタイプを確認して、外部プロシージャに適切な変更を加えてください。
EP_13069	COM を初期化できません。
説明：	Integration Service による ColInitialize の呼び出しが失敗しました。
ユーザの応答：	ColInitialize のマニュアルを参照して、適切な対処法を調べます。
EP_13070	COM スタイルの外部プロシージャは Windows 以外のプラットフォームではサポートされていません。
説明：	COM 外部プロシージャを UNIX サーバーで実行しようとしてしました。COM スタイルの外部プロシージャは、Windows プラットフォームのみで動作します。
ユーザの応答：	可能であれば、セッションを Windows サーバーに移してから、再度実行してください。それが可能でなければ、COM スタイル手続きの代わりに Informatica スタイルの外部プロシージャを作成してください。
EP_13071	Informatica スタイルのトランスフォーメーションにデータタイプが無効なポートがあります。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
EP_13072	Informatica スタイルの外部プロシージャにデータタイプが無効なパラメータがあります。
説明：	Integration Service が、Informatica スタイルの外部プロシージャ内で無効なデータタイプを持つパラメータを検出しました。
ユーザの応答：	データタイプをサポートされているタイプに変更してから、セッションを再度実行します。
EP_13073	Informatica 外部プロシージャログメッセージ。
説明：	このメッセージは、外部プロシージャがログメッセージを作成する場合に出力されます。
ユーザの応答：	必要であれば、外部プロシージャを調べてメッセージの原因を確認してください。
EP_13074	Informatica 外部プロシージャエラーメッセージ。
説明：	外部プロシージャで設定されたセッションが、エラーを検出しました。
ユーザの応答：	必要であれば、外部プロシージャを調べてメッセージの原因を確認してください。

EP_13075	Informatica 外部モジュールのバージョンがサーバーによってサポートされていません。
説明:	Integration Service が、サポートされていない外部プロセスを検出しました。
ユーザの応答:	サポートされていない外部プロセスモジュールを使用しないようにします。
EP_13083	<外部プロセストランスフォーメーション>: 外部モジュール<モジュール: 外部プロセス>の初期化中に致命的なエラーが発生しました。
説明:	外部プロセスで指定された Init または InitParams メソッドが、致命的なエラーを返しました。
ユーザの応答:	外部プロセスで指定された Init または InitParams メソッドのコードを調べて、致命的なエラーを修正してください。セッションログを読み込んで、外部プロセスによる関連ログメッセージを調べてください。
EP_13084	データ変換エラー。
説明:	Integration Service は、外部プロセストランスフォーメーションの String ポートを、外部プロセスの Date/Time 入力ポートに変換できません。文字列がデフォルトの日付フォーマット (MM/DD/YYYY HH24:MI:SS) に従っていません。
ユーザの応答:	適切な形式の TO_DATE を使用して、文字列を日付に変換してください。
説明:	Integration Service は、外部プロセスの Date/Time 出力ポートからのデータを外部プロセストランスフォーメーションの String ポートに変換できません。
ユーザの応答:	外部プロセストランスフォーメーションのポートを Date/Time に変更します。
EP_13089	コンストラクタパラメータのデータタイプを修正するための初期化パラメータ変換で、エラーが発生しました。
説明:	外部プロセストランスフォーメーションの初期化プロパティにパラメータが指定されましたが、これは Integration Service が外部プロセスのコンストラクタの COM データタイプに変換できないパラメータです。Integration Service は、外部プロセスのコンストラクタを呼び出す前に、外部プロセストランスフォーメーションの初期化パラメータを、要求された COM データタイプに変換しようとします。
ユーザの応答:	外部プロセストランスフォーメーションの [初期化プロパティ] タブでパラメータを編集します。Integration Service がコンストラクタの必須 COM データタイプに変換できる値を入力します。
EP_13103	<外部プロセストランスフォーメーション>: 外部プロセス<外部プロセス>から致命的なエラーが返されました。
説明:	指定した外部プロセスが致命的なエラーを返しました。

ユーザの応答：	指定された外部プロシージャのコードを調べて、致命的なエラーを修正してください。セッションログを読み込んで、外部プロシージャによる関連ログメッセージを調べてください。
EP_13124	<外部プロシージャトランスフォーメーション>: 外部モジュール<モジュール: 外部プロシージャ>の初期化中に致命的なエラーが発生しました。
説明：	外部プロシージャで指定された Init または InitParams メソッドが、致命的なエラーを返しました。
ユーザの応答：	外部プロシージャで指定された Init または InitParams メソッドのコードを調べて、致命的なエラーを修正してください。セッションログを読み込んで、外部プロシージャによる関連ログメッセージを調べてください。
EP_13261	致命的エラー: トランスフォーメーションの範囲が「行」でない場合、またはアクティブなカスタムトランスフォーメーションのデータアクセスモードが「配列」の場合、パススルーポートを設定するのは不正です。
説明：	トランスフォーメーションの範囲がトランザクションまたはすべての入力で、データアクセスモードが行ベースのとき、カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは INFA_CTSetPassThruPort()関数を使用しています。
ユーザの応答：	トランスフォーメーションの範囲を行に変更してください。
説明：	アクティブなカスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードが INFA_CTSetPassThruPort()関数を使用し、データアクセスモードが配列ベースです。
ユーザの応答：	プロシージャコードを編集し、配列ベースモードのデータ処理関数を使ってすべての出力ポートのデータを設定してください。INFA_CTSetPassThruPort()関数は使用しないでください。
EP_13262	致命的エラー: トランスフォーメーションの範囲が「行」でない場合、またはアクティブなカスタムトランスフォーメーションのデータアクセスモードが「配列」の場合、デフォルトの行手順をパススルーに設定するのは不正です。
説明：	トランスフォーメーションの範囲がトランザクションまたはすべての入力で、データアクセスモードが行ベースのとき、カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードが INFA_CTSetRowStrategy()関数を使用してデフォルトの行手順をパススルーに定義しています。
ユーザの応答：	トランスフォーメーションの範囲を行に変更してください。
説明：	アクティブなカスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードが、INFA_CTSetRowStrategy()関数を使用してデフォルトの行手順をパススルーに定義し、データアクセスモードが配列ベースです。
ユーザの応答：	プロシージャコードを編集し、INFA_CTASetRowStrategy()関数を使って、デフォルトの行手順をパススルーに定義してください。

EP_13263	致命的エラー: データアクセスモードが「配列」でない場合、INFA_CTASetInputErrorRow を呼び出すのは不正です。
説明:	カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは INFA_CTASetInputErrorRowM()関数または INFA_CTASetInputErrorRowU()関数を使い、 データアクセスモードは行ベースです。
ユーザの応答:	プロシージャコードを編集し、INFA_CTASetInputErrorRowM()関数または INFA_CTASetInputErrorRowU()関数を削除してください。または、入力行通知関数で INFA_ROWERROR を返し、 特定の入力行にエラーがあることを Integration Service に通知させることができません。
EP_13264	致命的エラー: inputRowNotification の外で INFA_CTGetRowStrategy を呼び出すのは不正です。
説明:	カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは p_<プロシージャ名>_inputRowNotification()関数以外の関数内で INFA_CTGetRowStrategy()関数を使用しています。
ユーザの応答:	プロシージャコードを編集し、INFA_CTGetRowStrategy()関数は p_<プロシージャ名>_inputRowNotification()関数内でのみ使用してください。
EP_13265	致命的エラー: データアクセスモードが「配列」のときに INFA_CTGetRowStrategy を呼び出すのは不正です。
説明:	データアクセスモードが配列ベースのとき、カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは INFA_CTGetRowStrategy()関数を使用しています。
ユーザの応答:	プロシージャコードを編集し、 INFA_CTGetRowStrategy()関数を使ってデフォルトの行手順を取得してください。
EP_13266	致命的エラー: トランスフォーメーションの範囲が「行」のときに inputRowNotification の外で INFA_CTOutputNotification を呼び出すのは不正です。
説明:	トランスフォーメーションの範囲が行のとき、カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは p_<プロシージャ名>_inputRowNotification()関数以外の関数内で INFA_CTOutputNotification()関数を使用しています。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションの範囲をトランザクションまたはすべての入力に変更してください。
EP_13267	致命的エラー: OutputNotification に無効なブロックサイズが設定されています。
説明:	カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは INFA_CTASetNumRowsInBlock()関数を使って 1 ブロック内の行数を設定しています。ただし、行数が無効です。
ユーザの応答:	プロシージャコードを編集し、INFA_CTASetNumRowsInBlock()関数の nRows 引数の値が 0 より大きく、INFA_CTAGetOutputRowMax()関数が返す値以下であることを確認してください。

EP_13268	致命的エラー: 実行時に INFA_CTASetOutputNumRowsMax を呼び出すのは不正です。
説明:	カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードの通知関数の中に INFA_CTASetOutputNumRowMax()関数が含まれています。
ユーザの応答:	プロシージャコードを編集し、初期化関数の中では INFA_CTASetOutputNumRowMax()関数だけを使ってください。
EP_13269	致命的エラー: INFA_CTASetOutputNumRowsMax に無効なブロックサイズが渡されようとしています。
説明:	カスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードは INFA_CTASetOutputNumRowMax()関数を使っていますが、nRowsMax 引数が無効な数です。
ユーザの応答:	プロシージャコードを編集し、nRowsMax が正数であることを確認してください。
EP_13270	致命的なエラー: ダウンストリームトランスフォーメーションで致命的なエラーが発生しました。セッションログを参照してください。
説明:	カスタムトランスフォーメーションの後続のトランスフォーメーションに致命的エラーが発生しました。
ユーザの応答:	セッションログのエラーメッセージを参照してください。

EB 関連メッセージ

ESSBASEWRT_203044	エラーログファイルディレクトリを作成できませんでした。
説明:	PowerCenter Integration Service で、セッションレベルのエラーログファイルディレクトリを作成できませんでした。エラーログファイルディレクトリが無効であるか、セッションレベルのエラーログファイルディレクトリがありません。
ユーザの応答:	[エラーログファイルディレクトリ] プロパティで指定したパスとエラーログファイル名を確認してください。

EXP メッセージ

EXP_19007	日付関数エラー。
説明:	日付関数に無効な引数が入力されました。
ユーザの応答:	関数の構文を確認し、有効な引数を入力してください。

EXP_19108	Integration Service が、日付形式<日付形式文字列>のパーズに失敗しました。
説明：	日付関数に無効な日付フォーマットが入力されています。
ユーザの応答：	関数の構文を確認し、有効な日付フォーマット文字列を入力してください。
EXP_19138	Integration Service が、日付形式<日付形式の単位部分>のパーズに失敗しました。
説明：	日付関数に日付フォーマットが入力されました。日付フォーマット文字列の一部が無効です。
ユーザの応答：	関数の構文を確認し、有効な日付フォーマット文字列を入力してください。
EXP_19145	無効な日付値文字列: <日付形式文字列>
説明：	TO_DATE 関数に指定された文字列引数が無効です。
ユーザの応答：	関数の構文を確認し、有効な文字列引数を入力してください。
EXP_19160	バージョン API<関数名> (<モジュール名>内) が見つかりませんでした。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_GetPluginVersion 関数を実装させていません。
ユーザの応答：	カスタム関数の場合、インプリメンテーションファイルに関数を実装する必要があります。
EXP_19161	バージョン API<関数名> (モジュール<モジュール名>内) が失敗しました。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう INFA_EXPR_GetPluginVersion を設計しています。
ユーザの応答：	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明：	開発者は、カスタム関数のプラグインをカスタム関数 API バージョンと互換性があるように設計していません。カスタム関数 API バージョンには、8.0.0 のように、メジャーリリース番号、マイナーリリース番号およびパッチリリース番号が含まれます。
ユーザの応答：	INFA_EXPR_GetPluginVersion のプラグインのバージョンをカスタム関数 API バージョンと互換性があるように設計する必要があります。
EXP_19162	モジュール<モジュール名>のインタフェースバージョン<バージョン番号>は、フレームワークバージョン<バージョン番号>との互換性がありません。
説明：	開発者は、カスタム関数のプラグインをカスタム関数 API バージョンと互換性があるように設計していません。カスタム関数 API バージョンには、8.0.0 のように、メジャーリリース番号、マイナーリリース番号およびパッチリリース番号が含まれます。

ユーザの応答：	INFA_EXPR_GetPluginVersion のプラグインのバージョンをカスタム関数 API バージョンと互換性があるように設計する必要があります。
EXP_19163	モジュール API<関数名>（モジュール<モジュール名>内）が見つかりませんでした。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_ModuleGetUserInterface 関数を実装させていません。
ユーザの応答：	カスタム関数の場合、インプリメンテーションファイルに関数を実装する必要があります。
EXP_19164	モジュール API<関数名>（モジュール<モジュール名>内）が失敗しました。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう INFA_EXPR_GetPluginVersion を設計しています。
ユーザの応答：	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
EXP_19165	<関数名>のモジュール初期化に失敗しました: エラーメッセージ。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう module_init を設計しています。
ユーザの応答：	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明：	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答：	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。
EXP_19166	検証 API<関数名>（モジュール<モジュール名>内）が見つかりませんでした。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface を実装させていません。
ユーザの応答：	カスタム関数の場合、インプリメンテーションファイルに関数を実装する必要があります。
EXP_19167	関数 API<関数名>（モジュール<モジュール名>内）が見つかりませんでした。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface を実装させていません。
ユーザの応答：	カスタム関数の場合、インプリメンテーションファイルに関数を実装する必要があります。
EXP_19168	関数インスタンス API<関数名>（モジュール<モジュール名>内）が見つかりませんでした。
説明：	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface を実装させていません。
ユーザの応答：	カスタム関数の場合、インプリメンテーションファイルに関数を実装する必要があります。

EXP_19169	<関数名>のモジュール初期化解除に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう module_deinit を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明:	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答:	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。
EXP_19170	<関数名>の検証インタフェースの取得に失敗しました。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
EXP_19171	<関数名>の関数インタフェースの取得に失敗しました。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
EXP_19172	<関数名>の関数インスタンスインタフェースの取得に失敗しました。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
EXP_19173	<関数名>の関数初期化に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう function_init を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明:	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答:	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。
EXP_19174	<関数名>の関数初期化解除に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう function_deinit を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明:	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答:	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。
EXP_19175	<関数名>の関数検証に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう検証 API を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。

説明:	カスタム関数に無効な戻りデータタイプが指定されました。
ユーザの応答:	カスタム関数には、有効な戻りデータタイプを指定する必要があります。
EXP_19176	<関数名>のプロセス行 API の取得に失敗しました。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface の processRow にポインタを設定していません。
ユーザの応答:	カスタム関数開発者は、INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface の processRow にポインタを設定する必要があります。
説明:	カスタム関数開発者は、processRow を実装させていません。
ユーザの応答:	カスタム関数の場合、インプリメンテーションファイルに関数を実装する必要があります。
EXP_19177	<関数名>の関数インスタンスの初期化に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう fnInstance_init を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明:	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答:	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。
EXP_19178	<関数名>の関数インスタンス初期化解除に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう fnInstance_deinit を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明:	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答:	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。
EXP_19179	戻り値に対して無効なデータタイプが指定されています。
説明:	カスタム関数に無効な戻りデータタイプが指定されました。
ユーザの応答:	カスタム関数には、有効な戻りデータタイプを指定する必要があります。
EXP_19180	関数<関数名>でプロセス行のエラーが発生しました: <エラーメッセージ>。
説明:	カスタム関数開発者は、INFA_FAILURE を返すよう processRow を設計しています。
ユーザの応答:	INFA_SUCCESS を返すカスタム関数を設計する必要があります。
説明:	関数が失敗した理由は、詳細エラーメッセージに説明されています。
ユーザの応答:	関数の構文を修正しなければならない可能性があります。

EXP_19181	<関数名>の検証関数の取得に失敗しました。
説明:	カスタム関数開発者は、次のいずれの関数も実装させていません: validateFunction、getFunctionDescription、 getFunctionPrototype、および DestroyString。
ユーザの応答:	カスタム関数開発者は、これらの関数が実装されているか確認する必要があります。
EXP_19182	ユーザー定義関数<ユーザー定義関数>には循環型の依存関係があります。 コールスタックは<コールスタック>です。
説明:	指定されたユーザー定義関数の式構文に、自分自身への参照が含まれています。 または、そのユーザー定義関数を参照する別のユーザー定義関数が含まれています。
ユーザの応答:	エラーメッセージで示されたユーザー定義関数を修正し、自分自身や、そのユーザー定義関数を参照する別のユーザー定義関数を参照しないようにします。
EXP_19183	ユーザー定義関数<ユーザー定義関数>にアグリゲータ関数が使用されています。
説明:	指定されたユーザー定義関数は、構文にアグリゲータ関数が含まれています。 これは許可されていません。
ユーザの応答:	関数構文から集計関数を削除してください。
EXP_19185	ユーザー定義関数<ユーザー定義関数>のコンパイルに失敗しました。
説明:	Integration Service がユーザー定義関数を検証できませんでした。
ユーザの応答:	ユーザー定義関数を編集し、その構文が有効になるようにします。 詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
EXP_19186	<<式の致命的ラー: ユーザー定義関数>> <トークン>: <エラーメッセージ>。 <サブ式>。
説明:	Integration Service がユーザー定義関数内の式を評価しているときにエラーを検出しました。 例えば、Integration Service がストアドプロシージャを呼び出しているときに、データベースにアクセスできなかったケースなどです。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
EXP_19187	<<式のエラー: ユーザ定義関数>> <トークン>: <エラーメッセージ>。 <サブ式>。
説明:	精度が低すぎるため、Integration Service はオペランドの値を切り詰めました。 エラーメッセージで、エラーに関する詳しい情報を確認できます。
ユーザの応答:	精度を上げてください。
説明:	整数値でデータオーバーフローが発生しました。
ユーザの応答:	オーバーフローしたデータの値を確認してください。 エラーメッセージで、エラーに関する詳しい情報を確認できます。

EXP_19188	<<式の警告: ユーザー定義関数>> <トークン>: <エラーメッセージ>。 <サブ式>。
説明:	Integration Service は、COM データタイプと Informatica データタイプの間の変換の際にエラーを検出しました。 外部プロシージャが無効な変換を試みたか、またはデータのオーバーフローが発生しています。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、データのオーバーフローまたは無効なデータタイプ変換に関するメッセージがないかどうか確認してください。 データがオーバーフローした場合は、外部プロシージャまたはマッピングを変更して、データを収容できるようにします。 それ以外の場合は、外部プロシージャが有効なデータタイプ変換を使用するようにします。
EXP_19189	ユーザー定義関数<ユーザー定義関数>のメタデータのフェッチでエラーが発生しました。
説明:	Integration Service または PowerCenter クライアントが、指定されたユーザー定義関数のメタデータをフェッチできません。
ユーザの応答:	リポジトリ接続を切断してから再接続してください。 セッションをもう一度実行してください。 存在しないユーザー定義関数を使おうとしていないかを確認します。
EXP_19190	Error:ユーザー定義関数<ユーザー定義関数>の引数が一致しません。
説明:	ユーザー定義関数内の引数の数が、必要な引数の数と一致しません。 ユーザー定義関数に含まれている引数が多すぎるか少なすぎる可能性があります。
ユーザの応答:	正しい数の引数が含まれるように、ユーザー定義関数の構文を編集します。
EXP_19191	式の引数名の先頭文字は、x または X でなければなりません。
説明:	式内の引数の名前が正しくありません。 Java 式の引数名は、x または X で始まらなければなりません。
ユーザの応答:	引数の名前を変更してください。
EXP_19192	引数の数字が大きすぎます。
説明:	引数名の数字が大きすぎます。 整数値で格納できる以上の数字が使用されています。
ユーザの応答:	式で使用している引数の数字を小さくしてください。
EXP_19193	引数名から引数インデックスを取得できませんでした。
説明:	引数名または式の名前を作成しましたが、引数の名前が正しくありません。 式の引数の名前は、先頭が x または X、続いて 1 から始まる整数（インデックス）でなければなりません。 式のすべての引数には、x1、x2、x3 のように連続した順番でインデックスを付ける必要があります。
ユーザの応答:	引数の名前を変更してください。

EXP_19194	引数インデックス<インデックス番号>が、式内の引数の数<数値>を超えています。
説明:	式には、式内で使用できる以上の数の引数を表すインデックスを持つ引数が含まれています。例えば、2つの引数を使用できる式を作成し、その式内で x3 という引数名を使用しています。この場合、式で x1 および x2 を使用する必要があります。
ユーザの応答:	式を使用する際には、正しい数の引数を使用しなければなりません。
EXP_19195	Error:呼び出し不可のユーザー定義関数<ユーザー定義関数>が式で直接呼び出されています。
説明:	呼び出し不可のユーザー定義関数が式に含まれています。式の構文に、そのユーザー定義関数を手動で入力した可能性があります。あるいは、呼び出し不可に変更されたユーザー定義関数が式に含まれています。
ユーザの応答:	そのユーザー定義関数を編集して呼び出し可能にします。または、式から当該のユーザー定義関数を削除します。
EXP_19197	エラー: Designer が関数<関数名>を見つけられません。関数名が間違っている可能性があります。
説明:	式には、名前が正しくない関数が含まれています。
ユーザの応答:	関数名が正しいか確認してください。
EXP_20010	Integration Service が、日付フォーマット<日付フォーマット>の解析に失敗しました。予期される形式は、秒以上です。
説明:	SYSTIMESTAMP 関数に無効な日付フォーマットが入力されています。
ユーザの応答:	関数の構文を確認し、有効な日付形式を入力します。
EXP_20011	日付関数エラー。予期される形式は、秒以上です。
説明:	変数ポートで SYSTIMESTAMP 関数に対して、指定した日付フォーマットが無効です。
ユーザの応答:	変数ポートを確認し、有効な日付フォーマットが指定されていることを確認してください。

EXPFN メッセージ

EXPFN_34016	変換で無効な値が渡されました。
説明:	CONVERT_BASE で変換する値は、ソースの基数値で表せません。例えば、ソースの基数値が 2、入力値が 123 だとします。入力値には 0 または 1 しか使用できません。
ユーザの応答:	入力値をソースの基数で表すことができるか確認してください。

EXPFN_34017	値を 10 進数に変換できませんでした。
説明：	CONVERT_BASE に、値を 10 進数に変換する場合に使用できる最大値より大きい値が入力されました。
ユーザの応答：	入力値が 10 進数に変換できるか確認してください。

第 8 章

F メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [FEXP メッセージ, 163](#) ページ
- [FR メッセージ, 165](#) ページ
- [FTP メッセージ, 174](#) ページ

FEXP メッセージ

FEXP_87001	ファイル<ファイル名>のオープン中に、次のシステムエラーが発生しました: <エラー番号>: <エラーメッセージ>。
説明:	システムエラーが発生したため、Integration Service が FastExport 出力ファイルを開けませんでした。出力ファイルが存在しない可能性があります。
ユーザの応答:	ファイルが存在し、破損していないことを確認してください。
FEXP_87004	エラー<FastExport エラーコード>が発生したため、プロセス<ID 番号>が終了しました。
説明:	表示されたエラーが原因で、Teradata FastExport プロセスが終了しました。
ユーザの応答:	FastExport エラーを修正してセッションを再開してください。
FEXP_87005	シグナル<番号>を受信したため、プロセス<ID 番号>が終了しました。
説明:	表示された操作シグナルが原因で、Teradata FastExport プロセスが失敗しました。
ユーザの応答:	エラーを修正してセッションを再開してください。
FEXP_87009	プロセス<ID 番号>の生成中に、次のシステムエラーが発生しました: <エラー番号>: <エラーメッセージ>。
説明:	表示されたエラーが原因で、Integration Service が FastExport プロセスを開始できませんでした。コンピュータに過剰な負荷がかかっているか、リソースが不足していることが考えられます。
ユーザの応答:	エラーを修正してセッションを再開してください。

FEXP_87015	出力ファイルの読み込み中に、次のシステムエラーが発生しました: <エラー番号>: <エラーメッセージ>。
説明:	システムエラーが発生したため、Integration Service が FastExport 出力ファイルからデータを読み込めませんでした。出力ファイルが破損している可能性があります。
ユーザの応答:	出力ファイルが存在し、破損していないことを確認してください。
FEXP_87016	予期せぬデータを受け取りました。
説明:	FastExport 出力ファイルを解析するときに、Integration Service が不正な文字を検出しました。
ユーザの応答:	出力ファイルに不正な文字が含まれていないことを確認してください。
FEXP_87017	予期せぬ EOF を受け取りました。
説明:	FastExport 出力ファイルを解析するときに、Integration Service が予期しないファイル終了文字を検出しました。
ユーザの応答:	出力ファイルが空でないことを確認してください。
FEXP_87018	ファイル<ファイル名>のクローズ中に、次のシステムエラーが発生しました: <エラー番号>: <エラーメッセージ>。
説明:	システムエラーが発生したため、Integration Service が出力ファイルまたは制御ファイルを閉じることができませんでした。出力ファイルがすでに存在しない可能性があります。
ユーザの応答:	ファイルが存在することを確認してください。
FEXP_87024	行番号<行番号>（コードページマップファイル<ファイル名>にあります）にエラーが発生しました。 ファイルで指定されたファイル形式をチェックしてください。
説明:	fexpcodepagemapfile.dat ファイル内の、指定された行番号の行の形式が正しくありません。 各行は、コメントであることを示す感嘆符 (!) で始まるか、<PowerCenter コードページ>=<Teradata 文字セット>という形式で単一行に名前を入力することによって PowerCenter コードページを Teradata 文字セットに割り当てなければなりません。 空白だけ、またはタブ文字だけで行を構成することはできません。
ユーザの応答:	指定された行番号の行が正しい形式になるように、ファイルに変更を加えます。
FEXP_87026	Integration Service が一部のセッション属性の値を取得しようとしたときに、次のシステムエラーが発生しました: [[0]]。
説明:	表示されたエラーが原因で、Teradata FastExport プロセスが FastExport セッションで Integration Service からセッション属性の値を取得できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正してセッションを再開してください。

FR メッセージ

FR_3000	ファイル<ファイル名>を開くときにエラーが発生しました。オペレーティングシステムのエラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	セッションのプロパティに指定されたファイル名が正しくありません。ファイルが存在しない場合、オペレーティングシステムエラーが表示されます。
ユーザの応答：	Workflow Manager で、セッションプロパティのファイル名を修正してください。 Metadata Manager でパッケージ化されたリソースをロードしている場合は、PowerCenter Integration Service Process リポジトリの値 \$PMSourceFileDir をクリックします。Metadata Manager は、\$PMRootDir/SrcFiles ディレクトリにある IME ファイルのパッケージ化されたリソースの変換されたメタデータを格納します。 \$PMSourceFileDir プロパティが \$PMRootDir/SrcFiles に設定されていない場合、Metadata Manager は IME ファイルを見つけることができません。
FR_3002	ファイル<ファイル名>の読み込みエラー。オペレーティングシステムのエラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	これはオペレーティングシステムエラーです。
ユーザの応答：	このメッセージと共にオペレーティングシステムエラー番号が示されます。必要に応じて、オペレーティングシステムのマニュアルを参照して適切な処置を行います。
FR_3013	フィールド区切り文字列の設定時にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service がフィールドセパレータを識別できませんでした。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FR_3015	注意行<行 ID>、フィールド<名前>: データが切り詰められました。
説明：	データがフィールド長よりも大きい場合（区切りファイルの場合のみ）、Integration Service はやむを得ずデータを切り詰めました。
ユーザの応答：	データの切り詰めを避けるには、フィールド長をデータに合わせて大きくします。
FR_3016	レコード長<レコード ID>が、<文字列>の連続行のバッファ長<数値>より長くなっています。
説明：	バッファ長が足りません。
ユーザの応答：	セッションのプロパティで、[連続行のバッファ長] の設定値を大きくしてください。[連続行のバッファ長] の長さは、レコード長に合わせて大きくしない場合もあります。ソースデータファイルを確認する必要があります。

FR_3023	FTP 接続の確立中にエラーが発生しました。
説明:	セッションで不正な FTP 接続を指定しました。間違ったユーザー名あるいはパスワードを使用した可能性があります。あるいは、FTP サーバーがダウンしているかもしれません。
ユーザの応答:	正しい FTP 接続が、セッションプロパティで指定されていることを確認し、FTP 接続を手動でテストしてください。
FR_3024	リモートファイルの転送中にエラーが発生しました。
説明:	FTP を使用して存在しないファイルを転送しようとした。
ユーザの応答:	ファイルが存在し、正しいスペルを使用したことを確認してください。
説明:	リモートファイルにアクセスする権限がありません。
ユーザの応答:	FTP システム管理者に連絡してください。
FR_3029	区切りファイル属性のエラー: エスケープ文字が引用文字と同じであってはなりません。
説明:	区切りフラットファイルソース内の、エスケープ文字とオプション引用文字に、同じ引用文字を指定しました。
ユーザの応答:	異なるエスケープ文字または引用文字を指定してください。
FR_3030	区切りファイル属性のエラー: 区切り文字に引用文字を含むことはできません。
説明:	区切り文字の中に、選択した引用文字と同じものがあります。
ユーザの応答:	引用文字以外の区切り文字を指定してください。
FR_3031	区切りファイル属性のエラー: 区切り文字にエスケープ文字を含むことはできません。
説明:	区切り文字の中に、指定したエスケープ文字と同じものがあります。
ユーザの応答:	エスケープ文字以外の区切り文字を指定してください。
FR_3032	区切りファイル属性のエラー: 最低 1 つの区切り文字を指定しなければなりません。
説明:	区切り文字を指定していません。
ユーザの応答:	区切り文字を指定してください。
FR_3033	区切りファイルの読み込み: 警告!カラム<カラム名> (ファイル<ファイル名>) 内に、一致する引用文字がありません。カラムに対して行末まで読み込みます。
説明:	指定されたカラムに終わりの引用文字がありません。
ユーザの応答:	ファイルを見直して、適切な箇所に終わりの引用文字を追加してください。

FR_3034	区切りファイルの読み込み: 警告!カラム<カラム名>（ファイル<ファイル名>）の終了引用文字の後ろにある余分な文字が、スキップされました。
説明：	指定されたカラムの終わりの引用文字のあとに、余分な文字があります。Integration Service は余分な文字を読み込みませんでした。
ユーザの応答：	ソースファイルを調べて、スキップされた文字がカラムの一部として意図されたものかどうかを確認します。その場合は、ファイルを Source Analyzer に再度インポートしてください。
FR_3035	NULL ファイルのオープン中にエラーが発生しました。オペレーティングシステムエラーメッセージ。
説明：	ソースファイルから読み込み中の内部エラーです。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FR_3036	エラー: エスケープ文字<エスケープ文字値>が ASCII データ移動モードの Latin1 コードページに含まれていません。
説明：	Integration Service は ASCII モードで動作するように設定されています。 ファイルソースコードページは Latin1 ですが、ファイルソースのエスケープ文字に、Latin1 コードページで有効ではない文字を選択しています。
ユーザの応答：	Latin1 コードページで有効なエスケープ文字を選択してください。
FR_3037	エラー: フィールド区切り文字列の少なくとも 1 文字<区切り文字値>は、ASCII データ移動モードの Latin1 コードページに含まれていない文字です。
説明：	Integration Service は ASCII モードで動作するように設定されています。 ファイルソースコードページは Latin1 ですが、ファイルソースの区切り文字に、Latin1 コードページで有効ではない文字を選択しています。
ユーザの応答：	Latin1 コードページで有効な区切り文字を選択してください。
FR_3038	エラー: エスケープ文字<エスケープ文字の値>は、UNICODE データ移動モードの現在のファイルコードページ<コードページ>では無効です。
説明：	Integration Service を Unicode モードで動作するように設定し、ファイルソース用エスケープ文字を選択しましたが、その文字はファイルソースコードページで有効ではありません。
ユーザの応答：	ソースコードページで有効なエスケープ文字を選択します。
FR_3039	エラー: フィールド区切り文字列の少なくとも 1 文字<区切り文字値>は、UNICODE データ移動モードの現在のファイルコードページ<コードページ名>で無効な文字です。
説明：	Integration Service を Unicode モードで動作するように設定し、ファイルソース用の区切り文字を選択しましたが、その文字はファイルソースコードページで有効ではありません。
ユーザの応答：	ソースコードページで有効な区切り文字を選択します。

FR_3041	エラー: 区切りフラットファイルのコードページ<コードページ名>が無効です。
説明:	選択したコードページは、区切りフラットファイル形式に対して無効です。
ユーザの応答:	区切りフラットファイルに有効なコードページを選択してください。
FR_3043	エラー: ASCII データ移動モードで EBCDIC ベースのマルチバイトコードページ<コードページ名>を使用することはできません。
説明:	Integration Service を ASCII モードで動作するように設定し、ファイルソース用に EBCDIC ベースのマルチバイトコードページを選択しました。
ユーザの応答:	EBCDIC ベースのマルチバイトコードページを必要とするデータであれば、Integration Service を Unicode モードで動作させます。そうでない場合は、ソースに対して有効なコードページを選択します。
FR_3045	エラー: コードページ<コードページ ID>が見つかりません。最初にコードページをインストールしてください。
説明:	Integration Service は、指定されたコードページを見つけられませんでした。
ユーザの応答:	正しいコードページをインストールします。
FR_3046	エラー! データ<文字列データ>が固定幅ファイル<ファイル名>にありますが、フィールド<フィールド名>に対して固定幅境界で終わっていません。
説明:	マルチバイトデータがこのカラムの固定幅境界に揃っていません。
ユーザの応答:	フィールド幅を変更するか、またはフィールドにちょうど収まるようにそのカラムを空白で埋めてください。
FR_3047	エラー: 固定幅フラットファイルのコードページ<コードページ名>が無効です。
説明:	選択したコードページは、固定幅フラットファイルに対して無効です。
ユーザの応答:	固定幅ファイルに対して有効なコードページを選択してください。
FR_3048	エラー: NULL 文字<NULL 文字値>は、UNICODE データ移動モードの現在のファイルコードページ<コードページ>では無効です。
説明:	指定した NULL キャラクタは、ソースフラットファイルのコードページでは無効です。
ユーザの応答:	ソースフラットファイルのコードページで有効な NULL キャラクタを使用してください。

FR_3049	エラー: NULL 文字<NULL 文字値>は ASCII データ移動モードの Latin1 コードページに含まれていません。
説明:	Integration Service を ASCII モードで動作するように設定し、NULL 文字を指定しましたが、NULL 文字は Latin1 コードページで有効ではありません。
ユーザの応答:	Latin1 コードページで有効な NULL キャラクタを指定します。
FR_3050	エラー: 固定幅 VSAM ファイルのコードページ<コードページ名>が無効です。
説明:	選択したコードページは VSAM ファイルに対して無効です。
ユーザの応答:	VSAM ファイルに対して有効なコードページを選択してください。
FR_3051	エラー: 無効なバイナリ NULL 文字<NULL 文字値>。10 進値が 0~255 ではありません。
説明:	無効な NULL キャラクタ値を入力しました。
ユーザの応答:	0 から 255 までの NULL キャラクタ値を指定してください。
FR_3053	エラー!固定長ファイル<ファイル名>内のデータ<文字列データ>が、<レコード間でスキップするバイト数>に対して固定幅境界で終わっていません。次の行/レコードもエラーになります。
説明:	レコード間でスキップするバイト数が 0 より大きくなっています。レコード間でスキップするバイト数が 0 より大きいと、これらのバイトに不揃いエラーが生じます。レコードデータは、これらのスキップされるバイトに対して固定幅境界で終了しません。
ユーザの応答:	行またはレコード間でスキップするバイト数の設定、およびデータを修正してください。
FR_3054	エラー!固定幅ファイル<ファイル名>内の非反復バイナリ NULL フィールドの残りのデータ<文字列データ>が、フィールド<フィールド名>に対して固定幅境界で終わっていません。
説明:	繰り返しでないバイナリ NULL フィールドの残りのデータが、そのフィールドに対して固定幅境界で終了しません。
ユーザの応答:	データや固定幅の設定を修正してください。
FR_3056	ファイル<ファイル名>の読み込みエラー。
説明:	ソースファイルを読み込む際にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、ログに記録された他のエラーメッセージをチェックしてください。
FR_3057	エラー: 固定長フラットファイル又は固定長 VSAM ファイルに対してデータが不十分です。行データは<行データ>です。
説明:	非ラインシーケンシャルデータが小さすぎます。表示データは、レコード間の末尾のバイトを含む行です。

ユーザの応答：	データを正しい長さにし、行間のバイトがソースファイルオプションに一致するようにしてください。
FR_3058	COBOL ファイル処理エラー: 入力 [位置<位置>の<データ>内の数値が Latin1 コードページになければなりません] が解析できません。
説明：	入力フィールドに Latin1 コードページにない文字が含まれているため、Reader が入力フィールドを読み取ることができません。
ユーザの応答：	Latin1 文字データを含むように入力フィールドを変更してください。
FR_3059	ファイル<ファイル名>のレコード<レコード名>の処理中にエラーが発生しました: このレコードに対してレコード再定義の少なくとも 1 セットが不正なためこのレコードは不正です (レコード再定義が文字の境界に揃っていないか、もしくは picnum フィールドの変換でエラーが発生しました)。
説明：	ファイルソースで、REDEFINES 文のうち少なくとも 1 つがフィールド境界を超過する文字になっています。
ユーザの応答：	エラーが発生した行を検査し修正してください。
説明：	定義が正しくありません。
ユーザの応答：	REDEFINES 文を編集してください。
FR_3060	レコード<レコード名> (ファイル<ファイル名>) の処理エラー: 複数の再定義の解釈中に位置<行のバイトオフセットを参照する位置番号>でシフトコードの競合が発生しました。
説明：	ファイルソースで、REDEFINES 文の 1 つがシフトイン状態で行を残しているのに、別の REDEFINES 文がシフトアウト状態で行を残しています。
ユーザの応答：	エラーが発生した行を検査して修正するかあるいは REDEFINES 文を編集してください。
FR_3061	WebSphere MQ キューを開く際にエラーが発生しました。オペレーティングシステムエラーメッセージ。
説明：	Integration Service でキューを開くことができませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
FR_3064	警告: ファイル中の最終行が不完全です。
説明：	固定長ファイルの最後の行に、空のカラムが含まれています。Integration Service は最後の行をスキップします。
ユーザの応答：	ソースファイルの最後の行に有効なデータが含まれていることを確認します。
FR_3065	行<行番号>、フィールド<カラム名>: 無効な数値 - <カラムデータ>。レコードはスキップされます。
説明：	ソースファイルの数値カラムに、文字列データが含まれています。Integration Service はその行をスキップします。

ユーザの応答：	ソースファイルのこの行に有効なデータが含まれていることを確認します。
FR_3066	エラー: 日付フォーマット文字列の少なくとも 1 文字 (10 進値=<数字>) は、ASCII データ移動モードの Latin1 コードページに含まれていない文字です。
説明：	日付カラムの日付/時刻フォーマット文字列に、7 ビット ASCII 以外の文字が含まれています。
ユーザの応答：	Designer で、フラットファイルソース定義の日付/時刻フォーマット文字列を 7 ビット ASCII 文字で編集してください。
FR_3067	行<行番号>、フィールド<カラム名>: 無効な日付 - <カラムデータ>。レコードはスキップされます。
説明：	ソースファイルの日付/時刻カラムに、無効なデータが含まれています。Integration Service はその行をスキップします。
ユーザの応答：	ソースファイルのこの行に有効なデータが含まれていることを確認します。
FR_3068	指定された日付フォーマット<日付フォーマット>は無効です。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FR_3069	Error:エラー: 文字'<文字>'は、フィールド<カラム名>の区切り文字および桁区切り記号として使用されています。
説明：	Designer で、メッセージで示された数値カラムについて、3 桁ごとの区切り文字とファイル区切り文字に同じ文字を指定しました。
ユーザの応答：	3 桁ごとの区切り文字とカラム区切り文字に異なる文字が使用されているかどうか、ソースファイルを確認してください。ソース定義を Source Analyzer で編集するか、再度インポートしてください。
FR_3070	Error:エラー: 文字'<文字>'は、フィールド<カラム名>の区切り文字および小数点区切り記号として使用されています。
説明：	Designer で、メッセージで示された数値カラムについて、小数点記号とファイル区切り文字に同じ文字を指定しました。
ユーザの応答：	小数点記号とカラム区切り文字に異なる文字が使用されているかどうか、ソースファイルを確認してください。ソース定義を Source Analyzer で編集するか、再度インポートしてください。
FR_3072	エラー: フラットファイル<ファイル名>を読み込み処理できません。
説明：	Integration Service がソースファイルにアクセスできません。
ユーザの応答：	そのファイルが置かれているマシンに Integration Service がアクセスできることを確認します。 Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、ファイルが存在するディレクトリの読み込み権限を付与します。

FR_3074	行<行番号>にエラーがあります。マルチバイトキャラクタが2つのフィールドまたは行にまたがっています。レコードはスキップされます。
説明:	固定長ファイルソースで、カラム内のマルチバイト文字が2つのカラムにまたがっています。Integration Service はその行をスキップします。
ユーザの応答:	ソースファイルのこの行に有効なデータが含まれていることを確認してください。さらに、ソースファイル内のデータがソース定義に一致することを確認してください。
FR_3075	エラー: MQ 関連のソース修飾子のソースファイルタイプとして Indirect は指定できません。
説明:	ソースファイルタイプに [Indirect] が選択されています。マッピングに関連ソース修飾子が含まれている場合、ソースファイルのタイプは直接ファイルでなければなりません。
ユーザの応答:	ソースファイルのタイプとして [Direct] を選択します。
FR_3077	致命的なエラー: カラム<カラム名>のフォーマット情報が壊れています。リポジトリに情報を保存しなおしてください。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FR_3078	致命的なエラー: リアルタイム処理中に不完全な行の出力はできません。
説明:	Integration Service がリアルタイムセッションでレコードの処理中に、コミットを発行しました。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	セッションの実行前に、変更 WebSphere MQ ソース内のすべてのメッセージフィールドが完全な状態であることを確認します。
FR_3085	エラー: 行<行番号>: <文字>文字目の文字が NULL 文字ですが、NULL 文字はテキスト入力ファイル<ファイル名>内には使用できません。
説明:	入力フィールドに NULL 文字が含まれているため、Integration Service はそのフィールドを読み込むことができません。
ユーザの応答:	ソースに NULL 値が含まれていないことを確認してください。
FR_3107	エラー: 文字<文字>がカラムと行の両方の区切り文字として使用されています。
説明:	改行文字がフラットファイルのカラム区切り文字と同じ文字であるため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	フラットファイルの改行文字とカラム区切り文字にそれぞれ異なる文字を設定してください。

FR_3108	ERROR:DSQ <ソース修飾子名> UCS-2 コードページ UTF-16LEBE または UTF-16LELE は、このタイプのファイルではサポートされていません。
説明:	固定幅フラットファイルについては UTF-16LEBE または UTF-16LELE コードページがサポートされていないため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	このようなコードページは、区切りフラットファイルで使用できません。
FR_3110	SFTP 接続のオープン中にエラーが発生しました。
説明:	セッションで指定された SFTP 接続にエラーがあります。あるいは、SFTP サーバーがダウンしている可能性があります。
ユーザの応答:	正しい SFTP 接続がセッションプロパティに指定されていることを確認し、その SFTP 接続を手動でテストしてください。また、ユーザー名およびパスワードを正しく指定したことを確認します。
FR_3111	SFTP 経由でリモートファイルの転送中にエラーが発生しました。
説明:	リモートファイルが存在しません。
ユーザの応答:	ファイルが存在していることと、SFTP 接続のファイル名が正確に入力されていることを確認してください。
説明:	SFTP ユーザーは、リモートファイルにアクセスする権限がありません。
ユーザの応答:	SFTP システム管理者に連絡してください。
FR_3115	エラー: 区切りファイルソース<ソース名>用に指定された NULL 処理設定が競合しています。
説明:	FileRdrTruncateStringNull および FileRdrTreatNullCharAs カスタムプロパティは、同時に有効にすることができません。これらのカスタムプロパティによって、Integration Service でフラットファイルソース内の NULL 文字をどう処理するかが決定されます。
ユーザの応答:	プロパティの 1 つを無効にします。カスタムプロパティの詳細については、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FR_3116	エラー: 区切りファイルソース<ソース名>に対して NULL 置換文字が指定されました。
説明:	Integration Service で FileRdrTreatNullCharAsga が有効になっているときは、ソースファイル内の NULL 文字が定義済み文字に設定されます。文字の形式が無効です。
ユーザの応答:	有効な 8 進文字 (「\040」など) を定義します。カスタムプロパティの詳細については、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

FR_3117	Integration Service は、区切りファイルソース<ソース名>に対して指定されたマルチバイト置換文字<文字>を使用できません。置換文字を 1 文字単位の長さで指定してください。
説明：	Integration Service で FileRdrTreatNullCharAsga が有効になっているときは、ソースファイル内の NULL 文字が定義済み文字に設定されます。指定された文字は、マルチバイト文字です。
ユーザの応答：	有効なシングルバイト文字を定義してください。カスタムプロパティの詳細については、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

FTP メッセージ

FTP_14002	指定されたホストの TCP/IP アドレスが取得できなかったため、FTP を使ったファイル転送ができません。
説明：	FTP 接続に指定したリモートホスト名を使って、リモートの FTP リモートホストの TCP/IP アドレスを取得できませんでした。
ユーザの応答：	FTP 接続に指定されている FTP ホスト名が正しいことを確認してください。 FTP システム管理者に連絡してください。
FTP_14003	Integration Service でソケットを作成できなかったため、FTP を使ったファイル転送ができません。
説明：	SFTP サーバーでファイル記述子、メモリ、権限などのリソースが不足しているため、Integration Service はソケットを作成できませんでした。
ユーザの応答：	FTP システム管理者に連絡してください。
FTP_14004	ソケットオプションが設定できなかったため、FTP を使ったファイル転送ができません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FTP_14005	Integration Service が FTP サーバーに接続できなかったため、FTP を使ったファイル転送ができません。
説明：	Integration Service は FTP サーバーに接続できませんでした。ネットワークがダウンしている可能性があります。
ユーザの応答：	ネットワーク管理者に連絡してください。
説明：	接続先のマシンで FTP サーバーの環境設定が適切になされていません。
ユーザの応答：	FTP システム管理者に連絡してください。

FTP_14006	Integration Service はリモートファイルを読み取れない、FTP を使用したファイル転送ができません。
説明：	Integration Service が FTP サーバーに接続した後で、ネットワーク接続がダウンしました。
ユーザの応答：	ネットワーク管理者、FTP システム管理者、および Informatica システム管理者に連絡してください。
FTP_14007	FTP 応答が予期しない形式であるため、FTP を使ったファイル転送ができません。FTP サーバーがサポートされていません。
説明：	FTP プロトコルが Integration Service に認識されていません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FTP_14008	FTP 接続の切断時にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service と FTP サーバーとの接続が切断されました。
ユーザの応答：	FTP 管理者に連絡してください。
FTP_14009	FTP を使ったファイル転送ができません。ユーザーが無効であるためログインできませんでした。
説明：	FTP 接続オブジェクト内のユーザー名が正しくありません。
ユーザの応答：	Workflow Manager で FTP ユーザー名を確認してください。
FTP_14010	FTP を使ったファイル転送ができません。パスワードが拒否されたため、ログインできませんでした。
説明：	FTP 接続オブジェクト内のパスワードが正しくありません。
ユーザの応答：	接続オブジェクト内の FTP パスワードを確認してください。
FTP_14011	FTP を使ったファイル転送ができません。接続要求が FTP サーバーによって拒否されました。
説明：	FTP サーバーが Integration Service からの接続を拒否しました。
ユーザの応答：	FTP システム管理者に連絡してください。
FTP_14012	FTP を使ったファイル転送ができません。FTP コマンド<コマンド名>は FTP サーバーに拒否されました。
説明：	FTP 接続オブジェクトの FTP ユーザーが、読み取り権限を持っていません。
ユーザの応答：	Windows の場合、ファイルにアクセスしている FTP ユーザーが、一時ファイルのディレクトリの標準読み込み権限を持っていることを確認します。 UNIX の場合、ファイルにアクセスする FTP ユーザーがディレクトリも所有するように、一時領域ディレクトリを用意します。ファイルを作成するディレクトリから、以下の UNIX コマンドを実行します。 % chmod g+s

説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。ファイル存続セッション実行時、ファイルの存在が Integration Service でチェックされます。ファイル存続セッションを初めて実行する場合、ファイルは存在しません。Integration Service は、ファイルが見つからなかった場合にこのメッセージをセッションログに書き込みます。
ユーザの応答:	なし。
FTP_14017	FTP を使ったローカルファイル<ファイル名>のファイル転送ができません。
説明:	Integration Service は、セッションプロパティで指定されたローカル一時ファイルを開くことができませんでした。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、他に出力されたメッセージがあれば確認します。
FTP_14018	FTP を使ったファイル転送ができません。ローカルファイルの読み込みエラー。
説明:	ターゲットファイルがターゲットの一時領域に書き込まれましたが、ファイルをターゲットマシンに転送する際、Integration Service がファイルの読み込み中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、他に出力されたメッセージがあれば確認します。
FTP_14019	FTP を使ったファイル転送ができません。ローカルファイルの書き込みエラー。
説明:	ソースの一時ファイル領域への書き込み中のエラーが、Integration Service に検出されました。
ユーザの応答:	セッションプロパティで指定した一時領域ディレクトリを確認してください。
FTP_14020	ファイルを削除できません。FTP DELE コマンドは FTP サーバーに拒否されました。
説明:	FTP ユーザーは、一時ファイルを削除する権限がありません。
ユーザの応答:	手作業でファイルを削除し、将来のセッション用に FTP ファイルを削除する権限を得るよう、FTP システムの管理者に確認します。
FTP_14024	FTP ホスト名<ホスト名>のフォーマットが正しくありません。<ホスト名>または<ホスト名>:<ポート>を指定してください。ポートの範囲は、0<ポート<65536 です。
説明:	[FTP 接続エディタ] ダイアログボックスの [ホスト名] フィールドに、間違ったフォーマット形式で FTP ホスト名を入力しました。
ユーザの応答:	Workflow Manager で FTP 接続を編集してください。<ホスト名>または<ホスト名: ポート>のホスト名形式を指定してください。

FTP_14040	FTP ソケット<ソケット番号>がタイムアウトしました。FTP サーバーは時間内に応答しませんでした。FTP サーバーが正常に実行されているかどうか確認してください。正常に実行されている場合は FTP タイムアウト値の増加も検討ください。
説明：	Integration Service は FTP サーバー上のファイルソースへのアクセスを試みましたが、FTP サーバーからデータが何も送信されないうちに Integration Service がタイムアウトしました。デフォルトでは、Integration Service は 600 秒待機してからタイムアウトします。
ユーザの応答：	FTP サーバーが動作しているか確認します。Integration Service がタイムアウトするまでの待機時間を増やす必要がある場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
FTP_14046	再試行期間中に<FTP ホスト>:<制御ポート番号>の FTP サーバーに再接続できません。
説明：	FTP サーバーへの接続に失敗しました。Integration Service は、FTP 接続オブジェクトの再試行期間中に FTP サーバーに再接続できませんでした。
ユーザの応答：	FTP サーバーの状態を確認し、セッションを再度実行してください。セッションに対してリカバリが有効になっている場合は、セッションをリカバリします。
FTP_14047	前回の読み込み後に、ソースファイル<ファイル名>またはそのタイムスタンプが変更されました。セッションを今すぐ終了してください。
説明：	セッションにおける FTP サーバーへの接続に失敗し、Integration Service は FTP サーバーに再接続しました。しかし、セッションのソースファイルが Integration Service が最後にファイルを読み込んでから変更されているため、セッションに失敗しました。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。セッションに対してリカバリが有効になっている場合は、セッションをリカバリします。
FTP_14048	FTP サーバーは、FTP コマンド<FTP コマンド>をサポートしていません。回復機能は無効になっています。
説明：	FTP サーバーへの接続に失敗しました。Integration Service は FTP サーバーに再接続し、ファイルの転送を再開しようと試みました。しかし、FTP サーバーはファイル転送の再開に必要な REST、MDTM、または SIZE の FTP コマンドをサポートしていません。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	回復された FTP 接続では、FTP サーバーは REST、MDTM、または SIZE の FTP コマンドをサポートする必要があります。

FTP_14049	FTP サーバーは、FTP コマンド<FTP コマンド>をサポートしていません。FTP サーバーへのファイル転送を再開できません。
説明:	FTP サーバーへの接続に失敗しました。Integration Service は FTP サーバーに再接続し、ファイルの転送を再開しようと試みました。しかし、FTP サーバーはファイル転送の再開に必要な REST、MDTM、または SIZE の FTP コマンドをサポートしていません。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	回復された FTP 接続では、FTP サーバーは REST、MDTM、または SIZE の FTP コマンドをサポートする必要があります。
FTP_14050	DTM バッファにはファイル転送を再開できるデータが含まれていません。セッションを終了しています。
説明:	Integration Service が一部のターゲットデータをリモート FTP サーバーに転送したあとで、接続に失敗しました。FTP サーバーは一部のターゲットデータをリモートファイルに書き込むことができませんでした。また、ターゲットデータは既に DTM プロセスのバッファに存在しません。その結果、データが失われ、Integration Service は FTP サーバーに接続してファイル転送を再開できません。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。
FTP_14055	ソケット<ソケット番号>のエラーが検出されました:<エラーテキスト>。
説明:	Integration Service は、ソケットのエラーを検出しました。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
FTP_14056	High availability のライセンスがありません。Integration Service の FTP サーバーへの接続で指定された再試行期間が無視されました。
説明:	再試行期間は FTP 接続オブジェクトで設定されていますが、高可用性オプションがありません。再試行期間が無視されました。
ユーザの応答:	なし。
FTP_14057	指定されたホストの TCP/IP アドレスを Integration Service が取得できなかったため、ファイルの SFTP 転送ができません。
説明:	SFTP 接続に指定したリモートホスト名を使って、リモートの SFTP リモートホストの TCP/IP アドレスを取得できませんでした。
ユーザの応答:	SFTP 接続に指定されている SFTP ホスト名が正しいことを確認してください。 SFTP システム管理者に連絡してください。

FTP_14058	Integration Service はソケットを作成できなかったため、SFTP を使ったファイル転送ができません。
説明：	SFTP サーバーでファイル記述子、メモリ、権限などのリソースが不足しているため、Integration Service はソケットを作成できませんでした。
ユーザの応答：	SFTP システム管理者に連絡してください。
FTP_14059	Integration Service が SFTP サーバーに接続できなかったため、SFTP を使ったファイル転送ができません。
説明：	Integration Service は SFTP サーバーに接続できませんでした。ネットワークがダウンしている可能性があります。
ユーザの応答：	ネットワーク管理者に連絡してください。
説明：	リモートマシン上の SFTP サーバーの環境設定が適切ではありません。
ユーザの応答：	SFTP システム管理者に連絡してください。
FTP_14060	SFTP ホスト名<ホスト名>のフォーマットが正しくありません。<ホスト名>または<ホスト名>:<ポート>を指定してください。ポートの範囲は、0<ポート<65536 です。
説明：	FTP 接続で指定されたホスト名は、Integration Service が予期するフォーマットではありません。
ユーザの応答：	Workflow Monitor で FTP 接続を編集してください。<ホスト名>または<ホスト名: ポート>のホスト名形式を指定してください。
FTP_14061	SFTP を使ったローカルファイル<ファイル名>のファイル転送ができません。
説明：	Integration Service は、セッションプロパティで指定されたローカル一時領域ファイルを開くことができません。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、他に出力されたメッセージがあれば確認します。
FTP_14062	SFTP を使ったファイル転送ができません。ローカルファイルの読み込みエラー。
説明：	ターゲットファイルがターゲットの一時領域に書き込まれましたが、ローカル一時ファイルからの読み込み中にエラーが Integration Service で検出されました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、他に出力されたメッセージがあれば確認します。
FTP_14063	SFTP を使ったファイル転送ができません。ローカルファイルの書き込みエラー。
説明：	ソースの一時ファイル領域への書き込み中のエラーが、Integration Service で検出されました。
ユーザの応答：	セッションプロパティで指定した一時領域ディレクトリを確認してください。

FTP_14064	SFTP 経由でリモートファイル<ファイル名>を削除できません: <システムエラー>。
説明:	SFTP ユーザーに一時ファイルを削除する権限がありません。
ユーザの応答:	手作業でファイルを削除し、将来のセッション用に SFTP ファイルを削除する権限を得よう、SFTP システムの管理者に確認します。
FTP_14065	SFTP サーバーで SSH2 セッション（トランスポートレイヤ）の初期化に失敗しました: <システムメッセージ>。
説明:	Integration Service で使用されている SSH ライブラリは、SFTP サーバー上のライブラリファイルとの互換性がありません。
ユーザの応答:	Integration Service で使用されている SSH のバージョンが、SFTP サーバーでサポートされていることを確認してください。
説明:	ソケットエラーが Integration Service で検出されました。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージを確認し、エラーを修正して、セッションを再度実行してください。
FTP_14066	リモート SFTP サーバーでの認証に失敗しました: <システムメッセージ>。
説明:	認証に失敗しました。
ユーザの応答:	FTP 接続で提供された認証情報が、SFTP サーバーが予期する認証方法に有効であることを確認してください。
FTP_14067	SFTP サブシステムの初期化に失敗しました: <ライブラリメッセージ>。
説明:	外部ライブラリに関するエラーです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
FTP_14068	SFTP 経由でリモートファイル<ファイル名>を開けません: <システムメッセージ>。
説明:	ファイルが存在しないか、またはファイルを開く権限がありません。
ユーザの応答:	ファイル名およびファイル権限を確認してください。
FTP_14074	Integration Service が、パブリックキー認証による SFTP サーバーへの接続を試みませんでした。パブリックキーファイル名およびプライベートキーファイル名が指定されなかったため、Integration Service は、パブリックキー認証で SFTP サーバーに接続を試行しませんでした。
説明:	FTP 接続のパブリックキーファイル名とプライベートキーファイル名が指定されていません。
ユーザの応答:	FTP 接続のパブリックキーファイル名とプライベートキーファイル名を指定します。
FTP_14081	リモートの SFTP サーバーは応答していません。
説明:	Integration Service は SFTP サーバーに接続できませんでした。ネットワークがダウンしている可能性があります。

ユーザの応答：	ネットワーク管理者に連絡してください。
説明：	リモートマシン上の SFTP サーバーの環境設定が適切ではありません。
ユーザの応答：	SFTP システム管理者に連絡してください。
FTP_14083	エラー: SFTP 接続<接続名>に対するリモートファイル名が指定されていません。
説明：	FTP 接続オブジェクトのリモートファイル名が指定されていません。
ユーザの応答：	FTP 接続オブジェクトのリモートファイル名を指定してください。
FTP_14084	プライベートキーファイルまたはパブリックキーファイルにアクセスできません。正しいファイルパスが指定されたことを確認してください。
説明：	パブリックキーファイルまたはプライベートキーファイルのいずれかが正しく指定されていません。
ユーザの応答：	FTP 接続オブジェクトのファイル名とファイルパスが正しく指定されていることを確認してください。

第 9 章

H メッセージコード

- [HIER メッセージ, 182 ページ](#)

HIER メッセージ

HIER_28004	XML リーダーエラー: <エラーテキスト>。
説明:	これは一般的なエラーです。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。
HIER_28020	DTM ブロックバッファが一杯なのでこれ以上ブロックを送ることができません。ヒープメモリがデータを保持するために必要です。
説明:	XML ファイルで、親要素の複数出現エンクロージャ要素の後にリーフ要素があります。複数出現エンクロージャ要素のメモリブロックが満杯です。
ユーザの応答:	複数出現エンクロージャ要素の前に、親要素のすべてのリーフ要素が来るように、ファイルを再構成してください。
HIER_28028	致命的なエラー: ヒープからメモリを確保できません。
説明:	XML ファイルで、親要素の複数出現エンクロージャ要素の後にリーフ要素があります。Integration Service に、ヒープメモリが不足しています。
ユーザの応答:	複数出現エンクロージャ要素の前に、親要素のすべてのリーフ要素が来るように、ファイルを再構成してください。
HIER_28031	同じ XML ノードをポイントするフィールドが 2 つありますが、データタイプと長さが一致しません。
説明:	ソース修飾子トランスフォーメーションに、同じ XML 要素に基づく複数の異なるポートが含まれています。これらのポートのデータタイプまたは長さが相互に異なります。
ユーザの応答:	ソース修飾子トランスフォーメーションを調べて、含まれるすべての要素のデータタイプと長さが一致することを確認してください。

HIER_28032	エラー:XML ツリー内のノードへの参照を持つ定義グループのいずれかに、フィールドがありません。
説明:	XML ファイル内の要素の XML マップが空白です。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
HIER_28034	DTM からブロックを見つけることができませんでした。
説明:	reader スレッドが、DTM バッファプールからメモリのブロックを取り出せません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
HIER_28041	インダイレクトファイル<ファイル名>を開くことができませんでした。
説明:	ファイルリストから読み込むようにセッションが設定されています。Integration Service は、指定されたファイルリストを開くことができませんでした。
ユーザの応答:	指定したディレクトリにファイルが存在することを確認してください。また、Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、ファイルおよびディレクトリの読み込み権限を付与してください。その後、セッションを実行してください。
HIER_28043	reader 障害: ノード<エレメント名>が複数回発生しています。このノードは、スキーマで出現回数 1 回以下としてマークされています。
説明:	XML ファイルに基づく Designer でソースをインポートしました。ソース修飾子で、Designer はエレメントの 1 つを単数出現エレメントとしてマークしました。このソースをマッピングで使用した場合、XML ファイルにこのエレメントが複数回含まれることになります。
ユーザの応答:	正確な XML ファイルを使用して、XML ソース修飾子トランスフォーメーションを再度作成してください。
HIER_28044	reader 障害:XML のルートノードが、リポジトリのルートノードと一致しません。
説明:	XML ファイルに基づく Designer でソースをインポートしました。Designer は、このファイルに基づいてルートエレメントを決定し、リポジトリに格納しました。このソースをマッピングで使用した場合、インポートした XML ファイルに別のルートエレメントが含まれることになります。
ユーザの応答:	XML ファイルを確認して、再度インポートしてください。
HIER_28045	範囲外のエラー: <エレメント名>。
説明:	リポジトリに格納されているエレメントは、特定の精度と範囲を持つ 10 進値です。XML ファイルのエレメントの精度が、リポジトリに格納されている精度と一致しません。
ユーザの応答:	エレメントの精度を確認してから、XML ファイルを再度インポートしてください。

HIER_28051	XML パス<パス名>に対して無効な数値<値>が読み込まれました。
説明：	XML ソース定義で定義されているデータタイプが XML ファイルのデータタイプと一致しないため、Integration Service は XML ファイルから値を読み込むことができませんでした。
ユーザの応答：	XML ソース定義で定義されているデータタイプが XML ファイルのデータタイプと一致しているかどうか確認します。

第 10 章

I メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [IDM メッセージ, 185](#) ページ
- [IDOC メッセージ, 191](#) ページ

IDM メッセージ

IDM_24007	データマスキングトランスフォーメーションが highgroup.txt ファイルを読み取れませんでした。
説明：	highgroup.txt ファイルがないか、壊れています。
ユーザの応答：	最新の highgroup.txt ファイルを<PowerCenter インストールディレクトリ>\infa_shared\SrcFiles\\\u306b ダウンロードします。
IDM_24013	マスクに失敗しました:<文字列>。defaultValue.xml からのデフォルト値を出力として使用しています。
説明：	ソースデータの形式またはデータタイプがマスクにとって無効です。Integration Service はデフォルトのマスクをポートに適用しました。Integration Service は、デフォルト値ファイルからのマスク値を適用します。
ユーザの応答：	ソースデータのデータタイプまたは形式が特殊マスクにとって正しいものであることを確認します。
IDM_24023	データマスクトランスフォーメーションが XML パーサーを初期化できませんでした。
説明：	XML パーサーでエラーが発生しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDM_24030	データマスキングトランスフォーメーションが日付をマスクできませんでした。
ユーザの応答：	マスキングルールと入力値をチェックしてください。ソースの日付フォーマットをチェックしてください。日付フォーマットが PowerCenter でサポートされている必要があります。

IDM_24036	データマスキングトランスフォーメーションが数値をマスクできませんでした。
説明：	ソースの数値がマスクされませんでした。データにマスキングルールとの一貫性がありません。
ユーザの応答：	セッションログの他のエラーを確認して、問題を特定してください。ソースデータをマスキングルールに照らし合わせてチェックしてください。
IDM_24038	データマスキングトランスフォーメーションが文字列をマスクできませんでした。
説明：	ソースの文字列がマスクされませんでした。データにマスキングルールとの一貫性がありません。
ユーザの応答：	セッションログの他のエラーを確認してください。マスキングルールをソースデータの入力値と照らし合わせてチェックします。
IDM_24039	データマスキングトランスフォーメーションがマスキングオブジェクトを作成できませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDM_24045	データマスキングトランスフォーメーションがデータマスキングルールを読み込めませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDM_24051	データマスキングトランスフォーメーションがマスキングルールを作成できませんでした。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDM_24055	シードが 1～1000 の範囲内ではありません。シードに既定値を使用します。
説明：	カラムがデータマスキングトランスフォーメーションでのキーマスキング用に設定されています。シード値がマッピングパラメータで設定されています。マッピングパラメータの値が正しくありません。Integration Service が、defaultValue.xml ファイルからのシード値を使用しました。defaultValue.xml ファイルには、デフォルトのマスク値が格納されています。
ユーザの応答：	マッピングパラメータ値を、1～1000 の範囲内の数値に設定します。
IDM_24056	データマスキングデフォルトファイルに定義されているシードは 1～1000 の範囲内ではありません。シードの値として 725 を使用します。
説明：	カラムがデータマスキングトランスフォーメーションでのキーマスキング用に設定されています。マッピングパラメータファイルで設定されているシード値が無効です。データマスキングのデフォルトファイルで設定されているシード値も無効です。Integration Service はデフォルトのシード値として 725 を使用します。

ユーザの応答：	デフォルトマスク値ファイル defaultValue.xml で default_seed を更新します。シード値が 1~1000 であることを確認します。デフォルトマスク値ファイルは次の場所にあります。<PowerCenter Installation Directory>\infa_shared\SrcFiles\defaultValue.xml.
IDM_24057	SSN: <番号>のマスクングに失敗しました。この SSN は無効です。
説明：	地域が米国社会保障庁からの highgroup.txt ファイル内にないため、ソース社会保障番号が無効です。地域は、社会保障番号の先頭の 3 桁です。データマスクングトランスフォーメーションは、ソース番号が無効の場合には社会保障番号をマスクングしません。
ユーザの応答：	社会保障番号を確認します。
IDM_24058	トランスフォーメーションが式<式>の評価に失敗しました。
説明：	データマスクングトランスフォーメーションが式を評価しようとしたときに、セッションが失敗しました。式は無効な結果を返しました。
ユーザの応答：	セッション拒否ファイルまたはエラーログを調べて、エラーを引き起こした行を見つけます。このエラーが繰り返し起きる場合は、その式を変更します。
IDM_24059	式のパーズで致命的なエラーが発生しました。式<式>のパーズに失敗しました。修正案: データマスクングトランスフォーメーション式の構文解析中に致命的エラーが発生しました。
説明：	データマスクングトランスフォーメーションが式を評価しようとしたときに、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	セッション拒否ファイルまたはエラーログを調べて、エラーを引き起こした行を見つけます。このエラーが繰り返し起きる場合は、ポートを参照している式を変更します。
IDM_24060	評価された式<式>のデータタイプと、ポートのデータタイプが異なります。ポートのデータタイプのデフォルト値を出力として使用します。変更案: 式のデータタイプがポートのデータタイプと異なります。デフォルトのポート値がデータのマスクングに使用されています。
説明：	Integration Service が、式マスクング用に設定されたポートにマスクを適用できませんでした。式は、データマスクングトランスフォーメーションのポートとは異なるデータタイプの結果を返します。データマスクングトランスフォーメーションは、デフォルトのマスクされた値を返します。
ユーザの応答：	データマスクングトランスフォーメーションポートに関する式を作成するときは、その式が、ポートのデータタイプと一致する値を返すことを確認します。式エディタは、式がポートにとって有効なデータタイプを返すかどうかを確認しません。

IDM_24061	指定済みのリレーショナルディクショナリの接続情報がありません。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが、リレーショナルディクショナリを使用するように設定されていますが、そのディクショナリの接続情報がありません。
ユーザの応答：	セッションプロパティの [マッピング] タブで、IDM_Dictionary 接続の接続オブジェクトを設定します。
IDM_24062	指定済みのストレージの接続情報がありません。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが、再現可能なマスキングのために格納テーブルを使用するように設定されていますが、そのデータベーステーブルの接続情報がありません。
ユーザの応答：	セッションプロパティの [マッピング] タブで、IDM_Storage 接続の接続オブジェクトを設定します。
IDM_24063	格納テーブルがありません。セッションを実行する前に、格納テーブルを作成してください。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが、再現可能な置換マスキングまたは式マスキング用に設定されています。ソースデータとマスクされた値のペアを保持する格納テーブルが存在しません。
ユーザの応答：	Informatica は、Sybase、Microsoft SQL Server、IBM DB2、または Oracle データベース用の格納テーブルを作成するための SQL スクリプトを提供しています。これらのスクリプトは、<PowerCenter インストールディレクトリ>\client\bin\Extensions\DataMasking ディレクトリにあります。セッションを実行する前に格納テーブルを作成し、そのテーブルへの接続を設定します。
IDM_24064	ディクショナリのサイズがゼロです非表示の値が選択できません。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが置換マスキング用に設定されています。置換データを提供するディクショナリが空です。
ユーザの応答：	データマスキングトランスフォーメーションの [マスキングプロパティ] タブで正しいディクショナリファイルまたはテーブルが設定されていることを確認します。ディクショナリにデータがあることを確認します。
IDM_24065	ディクショナリから非表示の特定の値が選択できません
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが再現可能なマスキング用に設定されています。ディクショナリに十分なデータがないため、データマスキングトランスフォーメーションは一意的なマスクされた値を返しません。
ユーザの応答：	ディクショナリ内の一意的な値がソースデータより多いことを確認する必要があります。
IDM_24066	ディクショナリから非表示の値が選択できません。
説明：	Integration Service が、データマスキングのための置換マスクされた値をディクショナリから取得できませんでした。

ユーザの応答：	ディクショナリの構造体が正しいことを確認します。ディクショナリ内の各行は、シリアル番号を持っている必要があります。シリアル番号は、1 から始まる整数です。行には連続した番号が付けられ、番号の間がとぶことはありません。データマスキングトランスフォーメーションでシリアル番号のカラム名を設定します。
IDM_24067	指定された接続ではディクショナリ<ディクショナリ名>が使用できません。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが置換マスキング用に設定されています。この接続では、置換データを提供するリレーショナルディクショナリを使用できません。
ユーザの応答：	リレーショナルディクショナリを設定するときには、セッションプロパティの [マッピング] タブで、そのディクショナリのリレーショナル接続を設定します。IDM_Dictionary 接続のリレーショナル接続オブジェクトを選択します。
IDM_24068	\$PMLookupFileDir ではディクショナリ<ディクショナリ名>が使用できません。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションが置換マスキング用に設定されています。ルックアップファイルディレクトリ内で、置換データを提供するフラットファイルディクショナリが使用できません。
ユーザの応答：	ルックアップファイルディレクトリ内にフラットファイルディクショナリが存在することを確認します。デフォルトでは、このディレクトリは<PowerCenter のインストールディレクトリ>\server\infa_shared\LkpFiles です。
IDM_26001	クレジットカード番号の長さが無効です: <番号>。
ユーザの応答：	ソースクレジットカード番号が 13～19 桁であることを確認してください。
IDM_26002	クレジットカード番号をマスクできませんでした: <番号>。
ユーザの応答：	ソースクレジットカード番号が有効であることを確認してください。番号は 13～19 桁である必要があります。番号に使用できる文字は 0～9、スペース、およびハイフンです。
IDM_26003	クレジットカード番号から区切り文字を削除できませんでした: <番号>。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションによって、クレジットカード番号にマスクが適用されませんでした。
ユーザの応答：	ソースクレジットカード番号が有効であることを確認してください。番号にハイフンまたはスペースが正しくない場所で使用されている可能性があります。
IDM_26004	バウンドおよびブラーが有効な範囲の値を生成しません: <ソース>。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションでは、ソースカラムにマスクを適用できません。範囲のマスキングルールとブラーのマスキングルールを組み合わせると、データマスキングトランスフォーメーションで生成されるマスク値が制限されます。

ユーザの応答：	範囲のマスキングルールを変更して、値の範囲がブラー範囲内に収まるようにしてください。
IDM_26005	ソース日付が無効です。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションでソース日付にマスクを適用できませんでした。日付のフォーマットが無効です。
ユーザの応答：	日付がセッション設定オブジェクトで定義されたフォーマットになっていることを確認してください。[設定オブジェクト] タブの [Datetime フォーマット文字列] 属性でセッションまたはセッション設定オブジェクトをチェックしてください。デフォルトの日付形式は、MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US です。
IDM_26006	IP アドレス<IP アドレス>が無効です。
ユーザの応答：	ソース IP アドレスが、ピリオドで区切られた 4 つの数で構成されていることを確認してください。
IDM_26007	入力した SSN フォーマットが無効です: <SSN>。
ユーザの応答：	SSN が 11 文字であることを確認してください。SSN は、地域コード、グループ番号、シリアル番号の 3 つの部分で構成されています。各部分はハイフンで区切られています。データマスキングトランスフォーメーションでは、ソースと同じフォーマットおよび地域コードを持つ社会保障番号が返されます。
IDM_26008	入力した URL フォーマットが無効です: <URL>。
ユーザの応答：	ソース URL に '://' 文字列が含まれていることを確認してください。データマスキングトランスフォーメーションでは、'://' 文字列を検索し、その右側の部分文字列を解析することによって URL が解析されます。URL が英数字で構成されていることを確認してください。
IDM_26009	データマスキングトランスフォーメーションのライセンスが有効になっていません。
説明：	データマスキングオプションをこのマシンで実行するためのライセンスがありません。
ユーザの応答：	データマスキング差分ライセンスファイルを確認してください。管理者ツールで差分ライセンスを既存のライセンスに追加します。ライセンスの詳細は、管理者ツールまたは <i>infacmd</i> ShowLicense コマンドを使用して表示できます。データマスキングのライセンスがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
IDM_26010	入力した電子メールが無効です: <電子メール>。
説明：	データマスキングトランスフォーメーションがマスクを電子メールアドレスに適用できませんでした。アドレスのフォーマットが無効です。
ユーザの応答：	電子メールアドレスに受信者のユーザー名、@記号、およびホスト名が含まれていることを確認してください。

IDM_26011	入力した電話番号が無効です:<電話番号>。
説明:	データマスキングトランスフォーメーションがマスクを電話番号に適用できませんでした。ソース電話番号が無効です。
ユーザの応答:	データマスキングトランスフォーメーションでは、元の電話番号のフォーマットが変更されることなく、電話番号がマスクされます。ソース電話番号に含まれている文字が 0～9、スペース、ハイフン、およびかっこのみであることを確認します。Integration Service では、英字と特殊文字はマスクされません。

IDOC メッセージ

IDOC_17601	サポートされていない関数<関数>への呼び出しを受け取りました。
説明:	Integration Service は SAP から、Integration Service に登録されていない関数の RFC 呼び出しを受け取りました。
ユーザの応答:	SAP で作成された Integration Service への RFC 接続先を使用して、Outbound IDoc のみを送信します。
IDOC_17605	IDocParamType に対して不正な値が指定されています。ControlRecord または SegmentRecord である必要があります。
説明:	6.x バージョンの IDoc_Prepare AEP トランスフォーメーションに IDocParamType プロパティの無効な値が含まれています。
ユーザの応答:	このプロパティに ControlRecord または SegmentRecord のいずれかを選択して、トランスフォーメーションを編集してください。
IDOC_17606	IDoc セグメント<セグメント名>のメタデータの取得中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が、6.x バージョンの IDoc マッピングの IDoc メタデータの取得に失敗しました。
ユーザの応答:	Informatica トランスポートが適切にインストールまたはアップグレードされているか確認します。 saprfc.ini ファイルが設定されていることを確認します。また、SAP システムで作成された Integration Service への RFC 接続先が有効であることも確認します。
IDOC_17607	プロパティ<プロパティ>が無効です。IDoc リストの解析中にエラーが発生しました。
説明:	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションに、適切な区切り文字で区切られていない IDocTypeList property の値のリストが含まれています。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションを編集し、セミコロン (;) を使用して IDoc タイプのリストを区切ってください。

IDOC_17608	プロパティ<プロパティ>内の IDoc タイプの数が、<プロパティ>に指定された数と一致しません。
説明:	IDocTypeList property に含まれる IDoc タイプの数は、6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションの NumberOfIDocTypes プロパティで指定された数と一致しません。
ユーザの応答:	NumberOfIDocTypes プロパティの値が、IDocTypeList プロパティに含まれる IDoc タイプの数と一致するようにトランスフォーメーションを編集してください。
IDOC_17610	リスト内のいくつかの IDoc のメタデータを取得しているときにエラーが発生しました: <リスト>。
説明:	Integration Service は、6.x バージョンの Inbound IDoc マッピング内の IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションのメタデータの取り出しに失敗しました。
ユーザの応答:	Informatica トランスポートが適切にインストールまたはアップグレードされているか確認します。 saprfc.ini ファイルが設定されていることを確認します。また、SAP システムで作成された Integration Service への RFC 接続先が有効であることも確認します。
IDOC_17613	予期しない IDoc タイプ<IDoc タイプ>を受け取りました。
説明:	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションでは、IDocTypeList プロパティに含まれていない IDoc タイプのデータを受信しました。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションを編集して、IDocTypeList プロパティに、トランスフォーメーションが受信するすべての IDOC タイプが含まれるようにします。
IDOC_17614	次の IDoc タイプでのみ入力が予期されています: <IDoc タイプ>。
説明:	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションでは、IDocTypeList プロパティに含まれていない IDoc タイプのデータを受信しました。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションを編集して、IDocTypeList プロパティに、トランスフォーメーションが受信するすべての IDOC タイプが含まれるようにします。
IDOC_17615	制御データの解析中にエラーが発生しました。IDoc タイプ<IDoc タイプ>の制御データをチェックしてください。
説明:	Integration Service は、バージョン 6.x の IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションが受け取った IDoc 制御レコードのパーズに失敗しました。
ユーザの応答:	ソースデータを修正して、有効な制御レコードデータを含むようにします。

IDOC_17617	セグメント<IDoc セグメント>は、現在の IDoc タイプ<タイプ>では許可されていません。
説明：	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションが、IDoc タイプの無効なセグメントデータを受信しました。
ユーザの応答：	ソースデータを修正して、メタデータが定義した有効な IDoc タイプのセグメントデータのみ含むようにしてください。
IDOC_17618	IDoc <IDoc>の制御レコードデータは、NULL にはできません。
説明：	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションは、制御レコードに NULL 値を受信しました。
ユーザの応答：	ソースデータを修正して、IDOC 制御レコードデータに null 値が含まれないようにします。
IDOC_17619	セグメント<セグメント>のセグメントデータは、NULL にはできません。
説明：	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションは、セグメントレコードに NULL 値を受け取りました。
ユーザの応答：	ソースデータを修正して、IDOC セグメントレコードデータが NULL 値を含まないようにしてください。
IDOC_17620	制御テーブル<制御テーブル>の作成中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上に十分なメモリがないため、必要な操作を実行できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17621	データテーブル<データテーブル>の作成中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上に十分なメモリがないため、必要な操作を実行できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17622	制御レコード<制御レコード>の追加中にエラーが発生しました。十分なメモリを確保できません。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上に十分なメモリがないため、必要な操作を実行できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。

IDOC_17623	データレコード<データレコード>の追加中にエラーが発生しました。十分なメモリを確保できません。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上に十分なメモリがないため、必要な操作を実行できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17624	SAPALEIDoc ターゲット定義が、次の IDoc タイプの制御レコードセグメントを受け取りませんでした: <IDoc タイプ>。
説明：	SAPALEIDoc ターゲット定義は、データセグメントをいくつか受け取りましたが、指定された IDoc タイプの制御レコードセグメント (EDIDC) は受け取っていません。各 IDOC に、後に 1 つ以上のデータセグメントが続く制御レコードセグメントを組み込む必要があります。SAPALEIDoc ターゲット定義の前のトランスフォーメーションが SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションでない場合、および無効な IDOC データが渡された場合に、このエラーが発生します。
ユーザの応答：	有効な IDOC データが、SAPALEIDoc ターゲット定義に渡されているかを確認してください。
IDOC_17625	SAPALEIDoc ターゲット定義が制御レコードセグメントを受け取りませんでした。IDOC の処理中にエラーが発生しました。
説明：	SAPALEIDoc ターゲット定義は、データセグメントをいくつか受け取りましたが、指定された IDoc タイプの制御レコードセグメント (EDIDC) は受け取っていません。各 IDOC に、後に 1 つ以上のデータセグメントが続く制御レコードセグメントを組み込む必要があります。SAPALEIDoc ターゲット定義の前のトランスフォーメーションが SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションでない場合、および無効なデータが渡された場合に、このエラーが発生します。
ユーザの応答：	有効な IDOC データが、SAPALEIDoc ターゲット定義に渡されているかを確認してください。
IDOC_17626	SAPALEIDoc ターゲット定義が無効な数の制御レコードセグメントを受け取りました。IDOC の処理中にエラーが発生しました。
説明：	SAPALEIDoc ターゲット定義が受け取った制御レコードセグメントの数が、受信した IDOC の合計数と一致しません。各 IDOC に、後に 1 つ以上のデータセグメントが続く制御レコードセグメントを組み込む必要があります。SAPALEIDoc ターゲット定義の前のトランスフォーメーションが SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションでない場合、および無効なデータが渡された場合に、このエラーが発生します。
ユーザの応答：	有効な IDOC データが、SAPALEIDoc ターゲット定義に渡されているかを確認してください。

IDOC_17627	SAPALEIDoc ターゲット定義が、IDoc タイプ<IDoc タイプ>のデータセグメントを受け取りませんでした。IDOC の処理中にエラーが発生しました。
説明：	SAPALEIDoc ターゲット定義は制御レコードセグメントを受け取りましたが、指定された IDoc タイプのデータセグメントは受け取っていません。各 IDOC に、後に 1 つ以上のデータセグメントが続く制御レコードセグメントを組み込む必要があります。SAPALEIDoc ターゲット定義の前のトランスフォーメーションが SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションでない場合、および無効なデータが渡された場合に、このエラーが発生します。
ユーザの応答：	有効な IDOC データが、SAPALEIDoc ターゲット定義に渡されているかを確認してください。
IDOC_17633	制御テーブル<テーブル名>の作成中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上に十分なメモリがないため、必要な操作を実行できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17642	アイドル時間<時間>は-1 以上である必要があります。
説明：	SAPALEIDoc ソース定義に指定されたアイドル時間セッションプロパティに、無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、アイドル時間の値が-1 以上になるように編集します。
IDOC_17643	Packet Count<カウント>は-1 以上である必要があります。
説明：	SAPALEIDoc ソース定義に指定されたパケットカウントセッションプロパティに無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、パケットカウントの値が-1 以上になるように編集してください。
IDOC_17644	リアルタイムフラッシュ待ち時間<待ち時間>は、0 以上である必要があります。
説明：	SAPALEIDoc ソース定義に指定されたリアルタイムフラッシュ待ち時間のセッションプロパティに、無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、リアルタイムフラッシュ待ち時間の値が 0 以上になるように編集してください。
IDOC_17645	リーダー時間制限<時間制限>は、0 以上である必要があります。
説明：	SAPALEIDoc ソース定義に指定されたリーダー制限時間セッションプロパティに無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、リーダー制限時間の値が 0 以上になるように編集してください。

IDOC_17646	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続参照の取得に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDOC_17647	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続の取得に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDOC_17648	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のリーダープロパティの初期化に失敗しました。
説明:	Integration Service がセッションを初期化できません。 ソース修飾子インスタンスのセッションプロパティが無効である可能性があります。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17649	SAPALEIDoc ソースに無効な接続タイプが指定されました。
説明:	セッションプロパティで、SAPALEIDoc ソース定義に無効なアプリケーション接続タイプが選択されました。SAPALEIDoc ソース定義は SAP_ALE_IDoc_Reader アプリケーション接続を使用する必要があります。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、SAPALEIDoc ソース定義に SAP_ALE_IDoc_Reader アプリケーション接続を選択してください。
IDOC_17652	プロパティ<TypeOfEP>の値は、<IDocInterpreter>でなければなりません。
説明:	6.x バージョンの IDoc_Interpreter EP トランスフォーメーションでは、TypeOfEP プロパティが IDocInterpreter に設定されていません。
ユーザの応答:	このトランスフォーメーションを編集して、TypeOfEP プロパティが IDocInterpreter に対応するようにしてください。
IDOC_17655	Integration Service が IDoc パケットのフェッチに失敗しました。
説明:	SAP システムから IDoc を読み取り中に Integration Service でエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細は追加のエラーメッセージに示されています。
IDOC_17656	Integration Service がトランザクション ID=<ID>の IDoc パケットの処理に失敗しました。
説明:	SAP システムで作成された Integration Service への RFC 接続先が無効になっている可能性があります。
ユーザの応答:	RFC 接続先が有効であることを確認します。

IDOC_17658	SAPALEIDoc ソース定義には入力グループを 1 つだけ指定できます。
説明：	SAPALEIDoc ソース定義に複数の入力グループが含まれています。
ユーザの応答：	SAPALEIDoc ソース定義を再作成してください。
IDOC_17659	SAPALEIDoc ソース定義に無効なポート名が含まれている可能性があります。
説明：	SAPALEIDoc ソース定義に無効なポート名が含まれている可能性があります。
ユーザの応答：	SAPALEIDoc ソース定義を再作成してください。
IDOC_17662	入力 IDoc タイプ<IDoc タイプ>が、予期した IDoc タイプ<IDoc タイプ>と異なります。ソースデータや設定をチェックしてデータの一貫性を確認してください。
説明：	6.x バージョンの IDoc_Writer AEP トランスフォーメーションでは、IDocTypeList プロパティに含まれていない IDoc タイプのデータを受信しました。
ユーザの応答：	トランスフォーメーションを編集して、IDocTypeList プロパティに、トランスフォーメーションが受信するすべての IDOC タイプが含まれるようにします。
IDOC_17666	ターゲットインスタンス<ターゲット>の Writer プロパティの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service が、指定されたターゲットの Writer プロパティを初期化できませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17668	<接続プロパティ>が指定されていません。
説明：	Integration Service は、指定された接続プロパティの値を見つけれませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17669	接続プロパティ<接続プロパティ>の取得に失敗しました。
説明：	内部エラー。 PowerCenter リポジトリに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDOC_17670	IDoc writer がターゲットインスタンス<ターゲット>の接続情報を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

IDOC_17671	Writer パーティション<パーティション>がリカバリの登録に失敗しました。
説明:	Integration Service は、そのセッションのリカバリを設定できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17672	データ<データ>が writer によって切り詰められました。
説明:	これは警告メッセージです。セグメントのデータが最大長を超えています。データが切り詰められました。
ユーザの応答:	メッセージに指定されているセグメントのデータをチェックしてください。次回のセッション実行に備えて、データ長を修正してください。
IDOC_17675	IDoc リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のリカバリのサポートに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDOC_17676	リーダーパーティション<パーティション>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明:	セッションプロパティのリカバリキャッシュフォルダが無効です。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、リカバリキャッシュフォルダを指定してください。
IDOC_17677	リーダーパーティション<パーティション>が、リカバリの登録に失敗しました。
説明:	Integration Service は、そのセッションのリカバリを設定できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17678	リーダーパーティション<パーティション>がメッセージのキャッシュに失敗しました。
説明:	Integration Service が SAP IDoc をキャッシュに格納できませんでした。セッションが失敗する前に、Integration Service が IDoc の一部しかリカバリキャッシュに書き込んでいない可能性があります。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17679	リーダーのパーティション<パーティション>が、キャッシュ内の最後にキャッシュされたメッセージを切り詰めました。
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。Integration Service はキャッシュで最後の IDoc を切り詰めました。
ユーザの応答:	なし。

IDOC_17680	リーダーのパーティション<パーティション>が、メッセージキャッシュを最後にシリアルライズされたメッセージに切り詰めるのに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はキャッシュで最後の IDoc を切り詰められませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17681	IDoc リーダーがメッセージのキャッシュに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が IDoc をキャッシュできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17682	リーダーパーティション<パーティション>が EOF でのチェックポイントのクローズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はセッションプロパティで指定されたセッション条件に到達したときに、IDoc をターゲットにコミットできませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17684	リーダーパーティション<パーティション>が、キャッシュのフラッシュに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がトランザクションをロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17685	リーダーパーティション<パーティション>が、キャッシュされたメッセージの読み取りに失敗しました。
説明:	Integration Service がキャッシュに格納されている IDoc を読み取れませんでした。キャッシュに不整合がある可能性があります。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17690	リーダーパーティション<パーティション>が、リアルタイムフラッシュポイントでのチェックポイントのクローズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、リアルタイムフラッシュ待ち時間終了時に IDoc をターゲットにコミットできませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
IDOC_17691	IDoc リーダーがキャッシュメッセージのデシリアルライズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がリカバリキャッシュからメッセージを読み込めませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

IDOC_17695	パーティション<パーティション>のツリービルダの初期化中にエラーが発生しました。
説明：	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの作成に使用されたメタデータファイルが無効である可能性があります。
ユーザの応答：	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションを再作成します。
IDOC_17696	グループ<グループ>の入力行の作成中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17697	次のフィールドのデータの設定中にエラーが発生しました:<フィールド>。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17698	ツリーのトラバースで未知のエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17699	ツリーの作成中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17700	フィールドのデータの取得中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの IDoc データを処理できません。

ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
IDOC_17704	プライマリキー<プライマリキー>とそれに対応している生成されたドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証は、失敗しました。原因は、必須セグメントの欠落です:<セグメント名>。
説明：	セッションは、Inbound IDoc を SAP システムに書き込む前に検証するように設定されています。Integration Service は IDoc 内の必須セグメントに値がないと判断しました。
ユーザの応答：	Inbound IDoc 用の SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに必須セグメントの値が含まれているかどうかを確認します。
IDOC_17705	プライマリキー<プライマリキー>とそれに対応する生成されたドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証が失敗しました。最大オカレンスが次のセグメントに対する上限を超えているためです:<セグメント名>。
説明：	セッションは、Inbound IDoc を SAP システムに書き込む前に検証するように設定されています。Integration Service はセグメントに含まれているレコード数が許容数を超過していると判断しました。
ユーザの応答：	セグメントのレコード数が最大許容数を超えないようにソースデータを修正します。
IDOC_17706	プライマリキー<プライマリキー>とそれに対応している生成されたドキュメント番号<ドキュメント番号>に対する構文検証が失敗しました。最小オカレンスが次のセグメントに対する下限値未満になっているためです:<セグメント名>。
説明：	セッションは、Inbound IDoc を SAP システムに書き込む前に検証するように設定されています。Integration Service は、セグメントに含まれているレコード数が許容最小数を下回ると判断しました。
ユーザの応答：	セグメントのレコード数が許容最低数以上となるようにソースデータを修正します。
IDOC_17707	プライマリキーおよび外部キーのフィールドに NULL データが取得されました。
説明：	プライマリキーおよび外部キーのフィールドにデータが見つかりません。
ユーザの応答：	データにプライマリキーおよび外部キーが含まれているか確認します。
IDOC_17708	セグメント<セグメント名>の接続フィールドのそれぞれに、NULL データが取得されました。
説明：	指定されたセグメントで接続されたフィールドにデータが見つかりません。
ユーザの応答：	指定されたセグメントで接続されたフィールドにデータが存在しているか確認してください。

IDOC_17709	データ<データ>がポート<ポート番号>でオーバーフローしました。エラーしきい値に達していない場合、行は ErrorIDocData ポート経由で送信されます。
説明:	SAP/ALE Prepare IDoc トランスフォーメーションが、その行の精度より大きいデータを受け取りました。
ユーザの応答:	ソースデータを修正して、値が行の精度と一致するようにします。
IDOC_17710	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが、<値>個の孤立した行を受け取りました。
説明:	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが孤立した行を受信しました。[孤立行の処理] セッションプロパティが [エラー] に設定され、エラーの発生回数がエラーのしきい値を超えた場合に、セッションが失敗します。
ユーザの応答:	すべての子の行に親の行があるか確認してください。
IDOC_17711	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが<値>個の重複行を受け取りました。
説明:	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが重複行を受信しました。
ユーザの応答:	データ内の重複行を取り除く必要があります。
IDOC_17712	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが、孤立した行<行のインデックス>をグループ<グループ>のプライマリー<プライマリー>と外部キー<外部キー>で受け取りました。
説明:	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが孤立した行を受信しました。[孤立行の処理] セッションプロパティが [エラー] に設定され、エラーの発生回数がエラーのしきい値を超えた場合に、セッションが失敗します。
ユーザの応答:	すべての子の行に親の行があるか確認してください。
IDOC_17713	重複行をグループ<グループ>のプライマリーで受け取りました: <プライマリー>。
説明:	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが重複行を受信しました。
ユーザの応答:	データ内の重複行を取り除く必要があります。
IDOC_17714	次の IDoc データの長さが正しくありません: <値>。
説明:	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが、各セグメントに 1,063 文字の固定長より短い IDoc データを受信しました。
ユーザの応答:	ソースデータを修正して、各セグメントに対して 1,063 文字にします。

IDOC_17720	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに、未接続の入力グループがあります。トランスフォーメーションのすべての入力グループを接続してください。
説明:	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションに、入力グループが 1 つ以上接続されていません。
ユーザの応答:	すべての入力グループが接続されていることを確認してください。
IDOC_17721	グループのデータの設定中にエラーが発生しました: <グループ>。
説明:	必要な操作をするには、ディスク容量が不足しています。
ユーザの応答:	ディスクに空き領域があるかを確認します。
IDOC_17722	ドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証が失敗しました。原因は、必須セグメントの欠落です: <セグメント名>。
説明:	セッションは、Outbound IDoc を検証し、リレーショナルターゲットまたはフラットファイルターゲットに無効な IDoc を書き込めるように設定されています。Integration Service は IDoc 内の必須セグメントに値がないと判断しました。
ユーザの応答:	ソースデータを修正して、必須セグメントに値が含まれるようにします。
IDOC_17723	ドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証が失敗しました。最大オカレンスが次の上限を超えているためです: <セグメント名>。
説明:	セッションは、Outbound IDoc を検証し、リレーショナルターゲットまたはフラットファイルターゲットに無効な IDoc を書き込めるように設定されています。Integration Service はセグメントに含まれているレコード数が許容数を超えていると判断しました。
ユーザの応答:	セグメントのレコード数が最大許容数を超えないようにソースデータを修正します。
IDOC_17724	ドキュメント番号<ドキュメント番号>の構文検証が失敗しました。最小オカレンスが次のセグメントに対する下限未満になっているためです: <セグメント名>。
説明:	セッションは、Outbound IDoc を検証し、リレーショナルターゲットまたはフラットファイルターゲットに無効な IDoc を書き込めるように設定されています。Integration Service は、セグメントに含まれているレコード数が許容最小数を下回ると判断しました。
ユーザの応答:	セグメントのレコード数が許容最低数以上となるようにソースデータを修正します。

IDOC_17725	Extended Syntax Check をスキップしました。Error 出力ポートがありません。SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションを再作成します。
説明：	Outbound IDoc セッションに、バージョン 7.x で作成された SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが含まれています。Extended Syntax Check セッションプロパティが選択されています。ただし、トランスフォーメーションにエラー出力ポートがないため、Integration Service は、以前のバージョンで作成された SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションの Outbound IDoc を検証できません。
ユーザの応答：	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションを再作成します。
IDOC_17742	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明：	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションで指定されたキャッシュディレクトリは存在しません。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、キャッシュディレクトリのプロパティに有効なディレクトリを入力します。
IDOC_17743	Integration Service がグループ<グループ>内のキャッシュブロックにアクセスできませんでした。キャッシュサイズを増やしてください。
説明：	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションで指定されたキャッシュサイズは不十分です。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、キャッシュサイズを増やしてください。
IDOC_17744	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが、IDoc タイプ<IDoc タイプ>の制御レコードデータを受け取りませんでした。
説明：	Inbound IDOC マッピングのソースに、IDOC 制御レコードの有効なデータが含まれていません。
ユーザの応答：	ソースデータに有効な制御レコードデータがあることを確認してください。
IDOC_17747	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが、<値>個の孤立した行を受け取りました。
説明：	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが孤立した行を受信しました。[孤立行の処理] セッションプロパティが [エラー] に設定され、エラーの発生回数がエラーのしきい値を超えた場合に、セッションが失敗します。
ユーザの応答：	すべての子の行に親の行があるか確認してください。

IDOC_17748	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが、孤立した行<行のインデックス>をグループ<グループ>のプライマリキー<プライマリキー>で受け取りました。
説明：	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが孤立した行を受信しました。[孤立行の処理] セッションプロパティが [エラー] に設定され、エラーの発生回数がエラーのしきい値を超えた場合に、セッションが失敗します。
ユーザの応答：	すべての子の行に親の行があるか確認してください。
IDOC_17749	SAP/ALE IDoc Interpreter トランスフォーメーションが<値>個の重複行を受け取りました。
説明：	SAP/ALE IDoc Prepare トランスフォーメーションが重複行を受信しました。トランスフォーメーションは、重複行を検出するプライマリキーとしてセグメント番号を使用します。セグメント番号は、トランスフォーメーションが IDOC メッセージとして受信した各セグメントデータ行のヘッダの一部です。
ユーザの応答：	IDoc メッセージの各セグメントに、一意のセグメント番号があることを確認してください。
IDOC_17750	リーダーバッファフラッシュが失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
IDOC_17755	SAP システムへのタイプ A の接続に失敗しました。
説明：	SAP_ALE_IDoc_Writer アプリケーション接続オブジェクトに、1 つ以上の接続パラメータについて無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	SAP_ALE_IDoc_Writer アプリケーション接続オブジェクト内の接続パラメータに正しい値を入力します。

第 11 章

J メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [JDE 関連メッセージ, 206](#) ページ
- [JMS メッセージ, 211](#) ページ
- [JSDK メッセージ, 222](#) ページ
- [JTX メッセージ, 223](#) ページ

JDE 関連メッセージ

JDEWRDR_50004 **リポジトリから接続情報を取得できませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_50005 **リポジトリからデータベースタイプを取得できませんでした。**

説明： PowerCenter Repository Service が実行されていません。

ユーザの応答： PowerCenter Repository Service が実行されていることを確認してください。

または

説明： JDEWorld.xml ファイルに矛盾したデータが含まれています。

ユーザの応答： JDEWorld.xml ファイルに一貫したデータが含まれていることを確認してください。

JDEWRDR_50006 **接続情報が無効です。**

説明： 指定した接続パラメータが無効です。

ユーザの応答： 有効な接続パラメータを入力してください。

JDEWRDR_50010 **セッションレベルの【個別選択】プロパティに無効な値が指定されています。**

説明： 指定した値は有効ではありません。

ユーザの応答： Yes または No のいずれかを入力してください。

JDEWRDR_50013 **リポジトリからフィールド属性を取得できませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_50014 **出力バッファに格納できませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_50015 **出力バッファをフラッシュできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_50016 **ポジットリからソースメタデータを取得できませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_50022 **テーブルオブジェクトを取得できませんでした。**

説明： テーブル間にプライマリキーと外部キーの関係が定義されていません。

ユーザの応答： プライマリキーと外部キーの関係を定義してください。

JDEWRDR_50024 **SQL クエリを解析できませんでした。SQL クエリでテーブルのエイリアス名が使用されている可能性があります。**

説明： SQL クエリでテーブルのエイリアス名が使用されている可能性があります。

ユーザの応答： クエリでは、エイリアス名ではなく、テーブル名を使用してください。

JDEWRDR_50028 **PWX_JDEWORLDPATH 環境変数が設定されていません。**

説明： PWX_JDEWORLDPATH 環境変数が設定されていません。

ユーザの応答： PWX_JDEWORLDPATH 環境変数を設定してください。

JDEWRDR_50031 **PowerExchange for JD Edwards World が PowerCenter で有効になっていないか、ライセンスの期限が切れています。**

説明： PowerExchange for JD Edwards World のライセンスがリポジトリにありません。

または

PowerExchange for JD Edwards World のライセンスの期限が切れています。

ユーザの応答： Administrator ツールを使用して有効なライセンスキーを追加してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

- JDEWRDR_50037 **フィールドのデータ型、精度、またはその両方が一致しません。**
- 説明： マッピングレベルのフィールドのデータ型、精度、またはその両方にターゲットのフィールドとの互換性がありません。
- ユーザの応答： マッピングレベルのフィールドのデータ型と精度がターゲットのフィールドと一致することを確認してください。
- JDEWRDR_50040 **JDE の [ライブラリリスト] で指定されたライブラリにテーブル<table name>が含まれていません。**
- 説明： 指定されたライブラリに、必要なテーブルが含まれていません。
- ユーザの応答： テーブルを含むライブラリが JDE の [ライブラリリスト] フィールドに含まれていることを確認してください。
- JDEWRDR_50042 **セッションレベルの [ソートするポート数] プロパティに無効な値が指定されています。**
- 説明： セッションレベルの [ソートするポート数] プロパティに負の値が指定されています。
- ユーザの応答： 0 以上の値を入力してください。
- JDEWRDR_50044 **ロケールを作成できませんでした。**
- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_50047 **JD Edwards World テーブルのカラムのデータ型、精度、およびスケールを取得できませんでした。**
- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51002 **環境ハンドルを解放できませんでした。**
- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51003 **ステートメントハンドルにメモリを割り当てることができませんでした。**
- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51004 **JD Edwards World から切断できませんでした。**
- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51005 **接続ハンドルを解放できませんでした。**
- 説明： 内部エラー。
- ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51006 **ステートメントハンドルを解放できませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51007 **ステートメントを準備できませんでした。**

説明： AS/400 マシンの PowerExchange Listener が実行されていません。

ユーザの応答： AS/400 マシンの PowerExchange Listener を起動してください。
または

説明： PowerExchange のライセンスが無効です。

ユーザの応答： 有効なライセンスキーを指定してください。
または

説明： ネットワークが停止しています。

ユーザの応答： ネットワークが動作していることを確認してください。
または

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51008 **カラムに eCTYPE_CHAR データ型をバインドできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51009 **カラムに eCTYPE_UNICHAR データ型をバインドできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51010 **カラムに eCTYPE_DOUBLE データ型をバインドできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51011 **カラムに eCTYPE_FLOAT データ型をバインドできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51012 **カラムに eCTYPE_LONG データ型をバインドできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

- JDEWRDR_51013 **カラムに eCTYPE_SHORT データ型をバインドできませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51014 **カラムに eCTYPE_INT32 データ型をバインドできませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51015 **カラムに eCTYPE_LONG64 データ型をバインドできませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51016 **カラムに eCTYPE_RAW データ型をバインドできませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51017 **カラムに eCTYPE_TIME データ型をバインドできませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51018 **SQL クエリを実行できませんでした。**
説明： SQL クエリが正しくありません。
ユーザの応答： SQL クエリが正しいことを確認してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51019 **JD Edwards World のデータを取得できませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51020 **環境ハンドルにメモリを割り当てることができませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
- JDEWRDR_51021 **接続ハンドルにメモリを割り当てることができませんでした。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51023 **接続オプションを設定できませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51024 **JD Edwards World に接続できませんでした。**

説明： AS/400 マシンの PowerExchange Listener に対して CFG ファイルが設定されていません。

ユーザの応答： AS/400 マシンの PowerExchange Listener に対して CFG ファイルが設定されていることを確認してください。

または

説明： 指定された PowerExchange のライセンスキーが無効です。

ユーザの応答： 有効なライセンスキーを指定してください。

または

説明： ネットワークが停止しています。

ユーザの応答： ネットワークが動作していることを確認してください。

JDEWRDR_51025 **指定されたライブラリからテーブル情報を取得できませんでした。**

説明： 指定された PowerExchange のライセンスキーが無効です。

ユーザの応答： 有効なライセンスキーを指定してください。

または

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JDEWRDR_51026 **カラムをバインドできませんでした。**

説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JMS メッセージ

JMS_1001 **JNDI プロバイダへの接続に失敗しました: <エラーメッセージ>。**

説明： Integration Service が JNDI プロバイダに接続できませんでした。

ユーザの応答： 詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

JMS_1002 **JNDI からルックアップしたオブジェクト<オブジェクト名>は、Destination オブジェクトではありません。**

説明： JMS アプリケーション接続の JMS Destination の値が無効です。

ユーザの応答：	JMS Destination に有効な値を入力してください。JNDI 設定に存在する値を使用します。
JMS_1003	JMS 例外リスナの設定に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、JMS 例外用のリスナを設定できません。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1004	このオブジェクト<オブジェクト名>は、JNDI の QueueConnectionFactory オブジェクトではありません。
説明：	JMS アプリケーション接続の JMS 接続ファクトリ名の値が有効ではありません。この接続ファクトリ名は、JNDI 設定のキュー接続ファクトリ名ではありません。
ユーザの応答：	アプリケーション接続の JMS 接続ファクトリ名属性に、有効なキュー接続ファクトリ名を入力します。
JMS_1005	このオブジェクト<オブジェクト名>は、JNDI の TopicConnectionFactory オブジェクトではありません。
説明：	JMS アプリケーション接続の JMS 接続ファクトリ名の値が有効ではありません。この接続ファクトリ名は、JNDI 設定のトピック接続ファクトリ名ではありません。
ユーザの応答：	アプリケーション接続の JMS 接続ファクトリ名属性に有効なトピック接続ファクトリ名を入力します。
JMS_1006	宛先オブジェクトはキューオブジェクトではありません。
説明：	JMS アプリケーション接続の JMS Destination 属性の値が有効なキュー名ではありません。ただし、このアプリケーション接続の JMS Destination Type の値は [QUEUE] です。
ユーザの応答：	JMS Destination 属性に有効なキュー名を入力してください。JNDI の設定にこのキュー名が存在していることを確認します。 JMS Destination 属性の値がトピックの場合、JMS Destination Type を TOPIC に変更します。
JMS_1007	宛先オブジェクトは Topic オブジェクトではありません。
説明：	JMS アプリケーション接続の JMS Destination 属性の値が有効な Topic ではありません。ただし、このアプリケーション接続の JMS Destination Type の値は [TOPIC] です。
ユーザの応答：	JMS Destination 属性に有効な Topic を入力してください。さらに、JNDI の設定にこのトピックが存在していることを確認します。 JMS Destination 属性の値が queue の場合、JMS Destination Type を QUEUE に変更します。
JMS_1008	JMS 接続の作成に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が JMS に接続できません。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

JMS_1009	JMS セッションの作成に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS セッションを開始できません。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1010	JMS 接続コンシューマの作成に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS 接続コンシューマの作成に失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1011	JMS 接続の開始に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS 接続を初期化できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1012	JMS 接続の停止に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS 接続を停止できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1013	JMS 接続のクローズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS 接続をクローズできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1014	JNDI 接続のクローズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JNDI 接続をクローズできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1015	JNDI からオブジェクト<オブジェクト名>をルックアップできませんでした。
説明:	JMS アプリケーション接続に指定された値が無効です。
ユーザの応答:	JMS アプリケーションの属性値が有効であることを確認します。さらに、JNDI の設定にこの値が存在していることを確認します。
説明:	JNDI サーバーが動作していません。
ユーザの応答:	JNDI サーバーが動作しているかを確認してください。必要に応じて、JNDI サーバーを起動します。
JMS_1018	メタデータエクステンションからのメッセージタイプが見つかりません。
説明:	JMS ソースまたはターゲット定義に表示されているメッセージタイプが見つかりません。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JMS_1019	JMS 接続が見つかりません。
説明:	ソース修飾子またはセッションプロパティのターゲットに指定されたアプリケーション接続がない可能性があります。
ユーザの応答:	セッションプロパティのアプリケーション接続に値を指定してください。
説明:	リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_1020	メッセージコンシューマの作成に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	JMS がメッセージコンシューマを作成できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_1021	メッセージコンシューマの作成に失敗しました。JMS セッションと JMS 接続オブジェクトが競合しています。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_1022	JMS 宛先<宛先>の取得に失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	JMS アプリケーション接続の JMS Destination 属性に指定した値が JNDI 設定に存在しません。
ユーザの応答:	この値を含むように JNDI を設定します。あるいは、JNDI 設定に存在する値を使用します。
JMS_1023	キュー接続ファクトリ<キュー接続ファクトリ>の取得に失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は JNDI からキュー接続ファクトリを取り出して、JMS に接続することができません。 [JMS 接続ファクトリ名] 属性の値が有効ではありません。
ユーザの応答:	[JMS 接続ファクトリ名] 属性の値が有効であることを確認してください。さらに、JNDI の設定にこの値が存在しているかも確認します。
説明:	JNDI サーバーが動作していません。
ユーザの応答:	JNDI サーバーが動作しているかを確認してください。必要に応じて、JNDI サーバーを起動します。
JMS_1024	トピック接続ファクトリ<トピック接続ファクトリ>の取得に失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は JNDI からトピック接続ファクトリを取り出して、JMS に接続することができません。 [JMS 接続ファクトリ名] 属性の値が有効ではありません。
ユーザの応答:	[JMS 接続ファクトリ名] 属性の値が有効であることを確認してください。さらに、JNDI の設定にこの値が存在しているかも確認します。
説明:	JNDI サーバーが動作していません。

ユーザの応答：	JNDI サーバーが動作しているかを確認してください。必要に応じて、JNDI サーバーを起動します。
JMS_1026	ファイル jndi.properties が見つかりません。追加 SSL 関連プロパティは実行時には使用されません。
説明：	Integration Service は、JNDI.properties ファイルを検出できなかったため、SSL を使用したセッションを開始できませんでした。
ユーザの応答：	SSL を使用したセッションを開始するには、必要な SSL 設定が指定されている jndi.properties ファイルを<INFA_HOME>/server/infra_shared/SrcFiles ディレクトリに追加します。
JMS_2002	ソース修飾子<ソース修飾子名>のセッションエクステンション情報を取得しているときにエラーが発生しました。
説明：	Integration Service がセッションのプロパティを読み取れません。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_2025	ソース修飾子<ソース修飾子名>で受信されたメッセージの処理中にエラーが発生しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がメッセージを処理できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2026	ソース修飾子<ソース修飾子名>が受信したメッセージを処理しているときに JMS エラーが発生しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がメッセージの処理中に JMS エラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2027	受信したデータが大きすぎて、ソース修飾子<ソース修飾子名>がフィールド<フィールド名>を処理できません。理由: <エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が指定されたフィールドのデータを処理できません。データが大きすぎます。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2028	ソース修飾子<ソース修飾子名>が受信したメッセージが、ボディの定義に一致しません。
説明：	Integration Service が、本文フィールドがソース定義と一致していないメッセージを受信しました。Integration Service はそのメッセージを拒否しました。
ユーザの応答：	Integration Service がソースから読み取るメッセージのボディフィールドが、ソース定義の形式に一致していることを確認します。一致しない場合、Integration Service はそのメッセージを拒否します。

JMS_2029	ソース修飾子<ソース修飾子名>がコンシューマのクローズ中にエラーを検出しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS コンシューマをクローズできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2032	ソース修飾子<ソース修飾子名>がデータを DTM バッファに書き込んでいるときに、未知のエラーが発生しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がソケットエラーを検出しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2035	パーティション#<番号> (ソース修飾子<ソース修飾子名>) がリカバリ用のキャッシュコーディネータの取得に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_2036	ファイルキャッシュフォルダが指定されていません。ファイルキャッシュフォルダを入力してください。
説明:	セッションのメッセージリカバリを有効にしましたが、ファイルキャッシュフォルダを指定しませんでした。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、リカバリキャッシュフォルダを入力してください。
JMS_2037	保証されたメッセージ配信の記憶域情報オブジェクトの作成に失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	セッション用のメッセージリカバリを有効にしてセッションを実行しました。Integration Service データをリカバリキャッシュに書き込もうとしたときに、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2038	リカバリキャッシュの登録に失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、メッセージリカバリのセッションを登録できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2041	リカバリキャッシュからのデータのリカバリが失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	リカバリセッション中に、Integration Service はリカバリキャッシュからメッセージを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

JMS_2042	リカバリキャッシュからデータをリカバリしているときに未知のエラーが発生しました。
説明:	リカバリセッション中に、Integration Service が未知のエラーを検出しました。キャッシュが壊れている可能性があります。
ユーザの応答:	キャッシュファイルを削除してください。セッションをもう一度実行してください。
JMS_2043	リカバリキャッシュへのデータの書き込みが失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はデータをリカバリキャッシュに書き込めませんでした
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2044	ソース修飾子<ソース修飾子名>が、メッセージに肯定応答しているときにエラーを検出しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がソースメッセージに肯定応答しているときに、エラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2046	フィールド<フィールド名>（ソース修飾子<ソース修飾子名>内）のメッセージを処理しているときにデータ変換エラーが発生しました。
説明:	データ変換エラーのため、Integration Service が指定されたフィールドを処理できませんでした。フィールドのデータタイプは、対応するソース定義のフィールドのデータタイプとの互換性がありません。
ユーザの応答:	JMS ソースメッセージのフィールド用のデータタイプがソース定義のデータタイプと互換性があることを確認してください。
JMS_2047	メッセージリスナを設定できません: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS メッセージリスナを設定できません。
ユーザの応答:	JMS が適切に設定されていることを確認します。詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2048	JMS セッションをクローズしているときにエラーが発生しました: <エラーメッセージ>。
説明:	JMS セッションをクローズできません。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_2050	ソース修飾子<ソース修飾子名>が JMS メッセージの受信中にエラーを検出しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS エラーを検出しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

JMS_2051	理由: 要求されたデータタイプが、リカバリキャッシュに書き込まれているデータと一致しません。キャッシュが破損することがあります。
説明:	メッセージリカバリキャッシュファイルに、矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	破損したキャッシュファイルを手動で削除します。
JMS_2052	jms.jar ライブラリをロードできませんでした。
説明:	Integration Service は、jms.jar ファイルをロードできなかったため、セッションを開始できませんでした。
ユーザの応答:	jms.jar ファイルが Integration Service の/bin/javlib ディレクトリにあることを確認します。
JMS_2063	Integration Service が、複数のパーティションを含めた JMS リアルタイムセッションに対してリカバリを有効にするのに失敗しました。
説明:	複数のパーティションを含めた JMS リアルタイムセッションに対して、リカバリを有効にすることができません。
ユーザの応答:	パーティションを削除するか、セッションに対してリカバリを有効にしないようにしてください。
JMS_2064	ソース修飾子<ソース修飾子>は<受信したリカバリメッセージの数>個のリカバリメッセージを受け取りました（可能な最大数は<可能なリカバリメッセージ数>個で）。Integration Service は前のセッションでメッセージを処理しており、それらをパーティション<パーティション ID>経由で削除します。
ユーザの応答:	セッションを再開します。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_2065	ソース修飾子<ソース修飾子>は<受信したリカバリメッセージの数>個のリカバリメッセージを受け取りました（可能な最大数は<可能なリカバリメッセージ数>個で）。Integration Service は前のセッションでメッセージを処理しておらず、それらをパーティション<パーティション ID>経由で書き込みます。
ユーザの応答:	セッションを再開します。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3003	Writer 接続を作成できません: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は JMS に接続してターゲットメッセージの書き込みを実行することができません。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3004	接続をクローズできません: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が JMS 接続をクローズできません。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

JMS_3005	JMS セッションをクローズできません: <エラーメッセージ>。
説明:	JMS セッションをクローズできません。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3006	JMS セッションをコミットできません: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は JMS ターゲットにメッセージをコミットできません。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3007	JMS セッションをロールバックできません: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はターゲットからのメッセージをロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3008	次の JMS メッセージオブジェクトを作成できません: <エラーメッセージ>。
説明:	内部エラー。 メモリ不足エラー。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。 Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3009	メッセージライタを作成できません: <エラーメッセージ>。
説明:	内部エラー。 メモリ不足エラー。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。 Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3013	メッセージオブジェクトを作成できません。無効なメッセージタイプが指定されています。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3014	フィールド<フィールド名>は、有効な JMS ターゲットフィールドではありません。
説明:	リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3015	無効な行タイプを検出しました。JMS ライタがメッセージを配信するのは、行タイプが INSERT、UPDATE および DELETE の場合のみです。
説明:	ソース行の行タイプは Data Driven ですが、Insert、Update または Delete のいずれかにする必要があります。

ユーザの応答：	セッションプロパティの [プロパティ] タブから、[ソース行の取り扱い] プロパティの値を Insert、Update または Delete のいずれかに設定します。
JMS_3016	JMS Writer が 未知の行タイプエラー を検出しました。
説明：	リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3017	JMS 接続<接続名>の<プロパティ名>に指定された値が無効です。理由:<エラーメッセージ>。
説明：	指定されたプロパティの値が無効です。
ユーザの応答：	セッションプロパティのこのプロパティに対して有効な値を指定してください。
JMS_3018	フィールド<フィールド名>が処理されているときに JMS Writer が JMS 例外を検出しました:<エラーメッセージ>。
説明：	指定されたフィールド<フィールド名>の処理中に、Integration Service が JMS 例外を検出しました。Integration Service は、エラーの結果に応じてエラーしきい値を大きくしました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3020	フィールド<フィールド名>が処理されているときに、JMS Writer が データ変換エラー を検出しました。
説明：	Integration Service がメッセージを JMS ターゲットに書き込む間は、指定されたフィールドのデータを変換できません。フィールドに互換性がないデータタイプが含まれています。Integration Service はそのフィールドを拒否しました。
ユーザの応答：	ターゲット定義のデータタイプが JMS データタイプと互換性があることを確認します。
JMS_3021	JMS Writer が 次の一般例外 を検出しました:<エラーメッセージ>。
説明：	JMS Writer がエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3022	JMS Writer が 次の一般エラー を検出しました:<エラーメッセージ>。
説明：	JMS Writer がエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3023	JMS プロバイダ で JMS 例外が発生しました:<エラーメッセージ>。
説明：	ターゲットの JMS プロバイダがエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

JMS_3024	無効なデータタイプ ID: <エラーメッセージ>。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JMS_3025	JMS ライタがフィールド<フィールド名>の値として受け取ったのは NULL ですが、この値は非 NULL に設定されました。メッセージが拒否されます。
説明:	指定されたフィールドは、マッピングのターゲット定義で非 NULL に設定されています。
ユーザの応答:	Designer でターゲット定義を編集し、フィールドで [非 Null] オプションを無効にしても NULL 値のあるメッセージが拒否されないようにします。
JMS_3026	JMS Writer が JMS 例外を検出しました: <エラーメッセージ>。
説明:	メッセージをターゲットに書き込むときに、Integration Service が JMS エラーを検出しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。追加エラーメッセージがターゲット内の JMSTimeToLive フィールドの無効な値に関する MQSeries JMS メッセージである場合は、1,000 を乗算したフィールドの値を出力します。例えば、ターゲット内の JMSTimeToLive の値が-1 の場合、MQSeries JMS メッセージは-1,000 を出力します。
JMS_3027	JMS ライタがメモリ不足エラーを検出しました。
説明:	JVM のメモリが不足しています。その結果、PowerCenter セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	JVM のメモリ容量を大きくしてください。その後、セッションを再実行します。
JMS_3028	JMS ライタが、JNDI からデフォルト JMSReplyTo オブジェクト<オブジェクト名>を取得しているときにエラーを検出しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、JNDI から JMSReplyTo の値を取得できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3029	JMS ライタが、フィールド<フィールド名> (ターゲット<ターゲット名>内)のデータを処理しているときにエラーを検出しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、ターゲット内の指定されたフィールドについてデータを処理できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
JMS_3030	jms.jar ライブラリをロードできませんでした。
説明:	<PowerCenter インストールディレクトリ>/server/bin/javaliib ディレクトリ内に、jms.jar ファイルがありません。

ユーザの応答：	jms.jar ファイルを<PowerCenter インストールディレクトリ>/server/bin/javaliib ディレクトリにコピーします。
JMS_3031	Integration Service は、メッセージを 1 回だけ処理することを保証できません。一部のメッセージは紛失または重複している可能性があります。
説明：	Integration Service は、JMS ライタをキャッシュコーディネータに登録しませんでした。
ユーザの応答：	リレーショナルターゲットの場合は、リカバリテーブルが存在し、ターゲットデータベース接続でデータベースユーザー名へのテーブル作成権限が設定されていることを確認してください。キューターゲットの場合は、リカバリキューが存在することを確認してください。
JMS_3033	Integration Service は、リカバリの状態をリカバリ<リカバリ接続先タイプ>、リカバリの接続先<リカバリ接続先名>、接続ファクトリ<接続ファクトリ名>に書き込むことに失敗しました。理由:<エラーの理由>。
ユーザの応答：	エラーの理由を読んで、適切な変更を行います。
JMS_3034	ターゲット<ターゲット名>のフィールド<フィールド名>を投影できるのは、セッションプロパティで IsDestinationNameDynamic が true に設定されている場合です。
説明：	JMS ターゲットが、静的接続先名を持つように設定されています。接続先名が静的な場合、Integration Service はアプリケーション接続からの接続先名を使用します。接続先名を JMS ターゲットに投影することはできません。
ユーザの応答：	セッションプロパティで IsDestinationNameDynamic を有効にするか、JMS ターゲット内の接続先へのリンクを削除します。

JSDK メッセージ

JSDK_42021	次のライブラリのロードに失敗しました:<ライブラリ名>。
説明：	JMS ソースからのメッセージの読み出しまたは JMS ターゲットへのメッセージの書き込みを行うセッションを実行しようとしました。または、webMethods ソースからのドキュメントの読み込みまたは webMethods ターゲットへのドキュメントの書き込みを行うセッションを実行しようとしました。しかし、Integration Service が動作しているマシンで JVM ライブラリが正しく設定されていません。

ユーザの応答：	Integration Service が Windows で動作している場合は、jvm.dll ファイルへのパスが正しく設定されていることを確認してください。コントロールパネルの [システム] 設定にある [環境] タブで確認できます。
	Integration Service が UNIX または Linux で動作している場合は、JVM ライブラリのライブラリパスが正しく設定されていることを確認します。
JSDK_42075	Integration Service がセッションをリセットしようとしたが、resetNotification API が Java トランスフォーメーション<transformation>に実装されていません。
説明：	このエラーは、再起動モードでデータ変換マネージャ（DTM）を実行し、マッピングに resetNotification が実装されていない Java トランスフォーメーションが含まれている場合に発生します。
ユーザの応答：	Java トランスフォーメーションに resetNotification メソッドを実装します。

JTX メッセージ

JTX_1001	パーティションドライバの作成に失敗しました。パーティションドライバクラスをバイトコードからロード中に、例外が発生しました: <exception text>。
説明：	Integration Service は、Java トランスフォーメーションクラスに対してパーティションドライバを作成することに失敗しました。このエラーは、リポジトリ内の矛盾したバイトコードによって発生する可能性があります。
ユーザの応答：	Designer を使用して、Java トランスフォーメーションのバイトコードをリコンパイルし、セッションを再度実行します。
JTX_1002	メタデータエクステンション<メタデータエクステンション名>の検出に失敗しました。
説明：	リポジトリは、Java トランスフォーメーションのメタデータエクステンションに Java トランスフォーメーションのコードを格納します。Integration Service は、リポジトリ内の Java トランスフォーメーションのコードに対応するメタデータエクステンションを見つけられませんでした。このエラーは、リポジトリの矛盾したメタデータによって発生する可能性があります。
ユーザの応答：	Designer を使用して、Java トランスフォーメーションをリポジトリに保存し、セッションを再度実行します。さもないと、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JTX_1003	入力/出力ポートのメタデータの取得に失敗しました: <ポート名>。
説明:	Integration Service は、リポジトリから Java トランスフォーメーションの入出力ポートのメタデータを取得できませんでした。このエラーは、リポジトリの矛盾したメタデータによって発生する可能性があります。
ユーザの応答:	Designer を使用して、Java トランスフォーメーションをリポジトリに保存し、セッションを再度実行します。それ以外の場合は、リポジトリを再作成してください。
JTX_1005	カラム名<name>が無効です。
説明:	Integration Service が Java トランスフォーメーションのメタデータを取得できませんでした。カラム名が無効です。
ユーザの応答:	None:
JTX_1006	グループの番号が無効です。 Java トランスフォーメーションには入力グループと出力グループを 1 つずつ入れてください。
説明:	Java トランスフォーメーションには、複数の入力グループと出力グループが含まれています。
ユーザの応答:	Designer で Java トランスフォーメーションを編集し、余ったグループを削除します。
JTX_1008	行タイプ<row type>が無効です。 setOutRowType API の有効な行タイプは、INSERT、DELETE および UPDATE です。
説明:	setOutRowType API を使用して、Java トランスフォーメーションに出力行タイプを設定しました。しかし、指定された行タイプが無効です。有効な行のタイプは、INSERT、DELETE および UPDATE です。
ユーザの応答:	setOutRowType API の行タイプを有効なタイプに変更してください。
JTX_1009	パーティションドライバの作成に失敗しました。Java トランスフォーメーションのバイトコードが無効です。
説明:	Integration Service は、Java トランスフォーメーションクラスに対してパーティションドライバを作成することに失敗しました。このエラーは、リポジトリ内の矛盾したバイトコードによって発生する可能性があります。
ユーザの応答:	Designer を使用して、Java トランスフォーメーションのバイトコードをリコンパイルし、セッションを再度実行します。
JTX_1010	トランスフォーメーション名を NULL にすることはできません。クラスローダの作成に失敗しました。
説明:	Integration Service は、リポジトリからトランスフォーメーション名を取得できなかったため、Java トランスフォーメーションのクラスローダの作成に失敗しました。
ユーザの応答:	None:

JTX_1011	Java トランスフォーメーションの failSession API によるエラーが発生しました:<エラーテキスト>。
説明:	failSession メソッドを使用したため、Java トランスフォーメーションに致命的なエラーが発生しました。
ユーザの応答:	None:
JTX_1013	エラーメッセージ:<メッセージテキスト>。
説明:	logError メソッドを使用して、Java トランスフォーメーションのセッションログにエラーメッセージを書き込みました。
ユーザの応答:	None:
JTX_1014	Java トランスフォーメーション API<method name>のパラメータを NULL にすることはできません。
説明:	Java トランスフォーメーションで、NULL の値が指定されたパラメータを API メソッドに渡しました。Java トランスフォーメーションでは、API のパラメータを NULL にできません。
ユーザの応答:	Java トランスフォーメーションのコードを変更して、非 NULL パラメータを API メソッドに渡してください。
JTX_1015	Java トランスフォーメーションから例外が発生しました:<例外テキスト>。
説明:	Java トランスフォーメーションのコードでエラーが発生しました。このメッセージは、コードで SDKException をスローしたときに発生します。
ユーザの応答:	None:
JTX_1016	Java トランスフォーメーション API<メソッド名>は、トランスフォーメーションのプロパティ<名前>が選択されていないときは使用できません。
説明:	アクティブな Java トランスフォーメーションの指定された API メソッドを使用しました。しかし、トランスフォーメーションのプロパティが選択されていませんでした。アクティブな Java トランスフォーメーションの API メソッドを使用するときは、トランスフォーメーションプロパティを選択する必要があります。
ユーザの応答:	適切なトランスフォーメーションプロパティを選択した後、API メソッドを使用してください。
JTX_1017	呼び出し可能な API <method name>をパッシブ Java トランスフォーメーションで呼び出せません。
説明:	パッシブ Java トランスフォーメーションで API メソッドを使用しましたが、指定された API メソッドをパッシブトランスフォーメーションで使用できません。
ユーザの応答:	API メソッドを使用するには、アクティブな Java トランスフォーメーションを作成します。

JTX_1018	ポート<port name>のデフォルト値の設定に失敗しました。 エラー: <error>。
説明:	Java トランスフォーメーションが Java トランスフォーメーションの入出力変数を Java transformation の入出力ポートに対して指定したデフォルト値に初期化しようとしているとき、実行時に予期しないエラーが発生しました。
ユーザの応答:	None: このエラーは実行時に発生する予期しないエラーです。トランスフォーメーションフィールドで正しくないデフォルト値を指定すると、マッピングまたはトランスフォーメーションの検証中にこのエラーが発生します。
JTX_1101	JExpression インスタンスの作成に失敗しました。
説明:	トランスフォーメーションの Java コードで、defineJExpression の呼び出しに失敗しました。
ユーザの応答:	Designer で、式が有効であることを確認し、セッションを再度実行してください。
JTX_1102	指定した行タイプ<row type>が無効です。有効な行タイプは、INSERT、DELETE、および UPDATE です。
説明:	Java 式で無効な行タイプを使用しました。有効な行のタイプは、INSERT、DELETE および UPDATE です。
ユーザの応答:	有効な行のタイプを使用してください。
JTX_1103	NULL の結果。
説明:	Java トランスフォーメーションで、NULL 値を返した式を使用しました。Java 式から NULL 値を返すことはできません。
ユーザの応答:	NULL 以外の値を返すように、Designer の式を変更してください。
JTX_1104	結果のデータタイプは<type>です。この API 呼び出しが無効です。
説明:	Java 式の API メソッドに無効なデータタイプを渡しました。
ユーザの応答:	API メソッドの呼び出しを変更して有効なデータタイプを渡すか、正しい API メソッドを使用してください。
JTX_1105	結果のデータ型が無効です。
説明:	Java 式が無効なデータ型を返しました。有効なデータタイプは、integer、double、string および byte [] です。
ユーザの応答:	有効なデータタイプを返すように Java の式を変更してください。
JTX_1106	セッションオブジェクトが NULL です。
説明:	Integration Service が、リポジトリからのセッションオブジェクトの取得に失敗しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JTX_1107	式の引数のデータ型が無効です。
説明:	Java トランスフォーメーションで、式に無効なデータタイプを渡しました。式の引数のデータタイプは、式に渡されたデータタイプとは異なります。
ユーザの応答:	式に正しいデータタイプを渡してください。
JTX_1108	呼び出し可能な API <method name>の式の文字列パラメータを NULL にすることはできません。
説明:	Java 式の API メソッドの文字列パラメータに対して NULL 値を渡しました。文字列パラメータは NULL 値を扱えません。
ユーザの応答:	Java 式の API メソッドの呼び出しを変更して、非 NULL 値を文字列パラメータに渡すようにしてください。
JTX_1109	式<expression name>に渡されたパラメータが少なすぎます。<number>パラメータが必要です。<number>パラメータが渡されました。
説明:	Java トランスフォーメーションで、必要な数のパラメータを式に渡すことができませんでした。
ユーザの応答:	Java トランスフォーメーションのコードを編集して、正しい数のパラメータを式に渡します。
JTX_1110	式<expression name>に渡されたパラメータが多すぎます。余分なパラメータは無視されます。
説明:	Java トランスフォーメーションの式で、必要な数を超えるパラメータが渡されました。Integration Service は余分なパラメータを無視しました。
ユーザの応答:	なし。Integration Service に余分なパラメータを無視させない場合は、Java の式を再定義してください。
JTX_1111	JExpression API<method name>のパラメータを NULL にすることはできません。
説明:	Java 式の API メソッドで、パラメータに NULL 値を渡しました。Java 式の API メソッドパラメータには NULL 値を渡せません。
ユーザの応答:	Java 式の API メソッドでは、パラメータに NULL 以外の値を渡してください。
JTX_1114	クラス<クラス名>のロードに失敗しました: <エラーテキスト>
説明:	Integration Service が Java トランスフォーメーションクラスまたは Java トランスフォーメーションの内部クラスをロードできませんでした。Java トランスフォーメーション用のリポジトリに、バイトコードの矛盾したデータが含まれている場合、または Java トランスフォーメーション用にアップデートされたバイトコードが含まれていない場合に、このエラーが発生します。
ユーザの応答:	エラーテキストに示されたエラーを修正し、セッションを再度実行してください。Designer で、Java トランスフォーメーションのコードを再コンパイルする必要があります。

JTX_1115	JExpression オブジェクト: <name>の初期化中に、例外が発生しました。
説明:	JExpression オブジェクトの初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	定義した式が有効であることを確認の上、セッションを再度実行してください。
JTX_1117	フィールド<ポート名>でデータが切り詰められました。
説明:	Java トランスフォーメーションでバイナリまたは文字列の出力ポートに割り当てられているデータの精度が、ポートに設定されている精度よりも高くなっています。このため、Java トランスフォーメーションによってポートのデータが切り詰められました。この警告は、出力ポートに割り当てられたデータに対して発生することがあります。
ユーザの応答:	ポートの精度が、ポートに割り当てられているデータの精度以上であることを確認してください。
JTX_60000	Java トランスフォーメーションを検証できません。リポジトリからメタデータエクステンションを取得できません。
説明:	Java トランスフォーメーションのメタデータエクステンションを取得しているときに、Designer または Integration Service が内部エラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60001	Java トランスフォーメーションを検証できません。Java コードの一部をリポジトリから取得できません。
説明:	リポジトリからトランスフォーメーションの Java コードの一部を取得しているときに、Designer または Integration Service が内部エラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60002	Java トランスフォーメーションを検証できません。リポジトリからバイトコードを取得できません。
説明:	リポジトリからトランスフォーメーションのバイトコードを取得しているときに、Designer または Integration Service が内部エラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60003	Java トランスフォーメーションを検証できません。リポジトリから CRC 値を取得できません。
説明:	リポジトリからトランスフォーメーションの CRC 値を取得しているときに、Designer または Integration Service が内部エラーを検出しました。Designer または Integration Service が、バイトコードの現在の CRC 値とリポジトリに格納されている CRC 値とを比較して、トランスフォーメーションのバイトコードを検証します。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

JTX_60004	トランスフォーメーションのバイトコードがリポジトリ内にありません。Java トランスフォーメーションが無効です。
説明:	トランスフォーメーションのバイトコードがリポジトリ内にありません。
ユーザの応答:	Java コードをトランスフォーメーション用にコンパイルしてから、トランスフォーメーションまたはマッピングを検証してください。
JTX_60005	リポジトリ内のバイトコードが無効です。Java トランスフォーメーションが無効です。
説明:	リポジトリから取得したバイトコードの CRC 値が、リポジトリ内の CRC 値と一致しません。その結果、トランスフォーメーションが有効ではありません。
ユーザの応答:	Java コードをトランスフォーメーション用にコンパイルしてから、トランスフォーメーションまたはマッピングを検証してください。
JTX_60007	<クラス名>のオブジェクトクラスを取得できません。
説明:	Java Runtime Environment では、クラス名のオブジェクトクラスをバイトコードで取得できません。server/bin/javaliib ディレクトリの pmjtx.jar ファイルに矛盾したデータがある場合、このエラーが発生する可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60008	クラス<クラス名>にはメソッド<メソッド名>が見つかりません。
説明:	Java Runtime Environment では、トランスフォーメーション用にバイトコードの Java メソッドを見つけらることはできません。server/bin/javaliib ディレクトリの pmjtx.jar ファイルに矛盾したデータがある場合、このエラーが発生する可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60009	クラス<クラス名>のオブジェクトを生成できません。
説明:	Java Runtime Environment では、Java トランスフォーメーションクラスのオブジェクトを作成できませんでした。バイトコードを実行して Java トランスフォーメーションを行うとき、JRE に使用可能なメモリが十分ではない場合に、このエラーが発生する可能性があります。
ユーザの応答:	使用可能なメモリが十分あることを確認してから、セッションを再度実行してください。
JTX_60010	クラス<クラス名>へのグローバル参照を作成できません。
説明:	Java Runtime Environment では、Java トランスフォーメーションクラスへのグローバル参照を作成できませんでした。バイトコードを実行して Java トランスフォーメーションを行うとき、JRE に使用可能なメモリが十分ではない場合に、このエラーが発生する可能性があります。
ユーザの応答:	使用可能なメモリが十分あることを確認してから、セッションを再度実行してください。

JTX_60011	getLong API を使用できません。結果のデータタイプが Time または Date ではありません。
説明：	高度なインタフェースで作成された Java の式が getLong API を使用し、日付/時間の値を返さない式の結果を取得します。getLong だけを使用すると、日付/時間の戻り値を指定した式の結果を取得できません。
ユーザの応答：	式に getInt または getDouble API を使用してください。
JTX_60012	引数 x <数値> のデータタイプが無効です。
説明：	Java の式に渡された引数のデータタイプが無効です。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60013	Java トランスフォーメーションを検証できません。リポジトリからクラスパスを取り出せません。
説明：	Designer または Integration Service は、Java トランスフォーメーション用のクラスパスの値をリポジトリから取得できませんでした。このエラーは、リポジトリ内の矛盾したデータによって発生する可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
JTX_60014	Java トランスフォーメーションを検証できません。リポジトリから精度モードを取得できません。
説明：	Designer または Integration Service は、Java トランスフォーメーション用の精度モードの値をリポジトリから取得できませんでした。このエラーは、リポジトリ内の矛盾したデータによって発生する可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

第 12 章

L メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [LB メッセージ, 231](#) ページ
- [LDAP 関連メッセージ, 232](#) ページ
- [LDBG メッセージ, 237](#) ページ
- [LGS メッセージ, 239](#) ページ
- [LIC メッセージ, 242](#) ページ
- [LM メッセージ, 247](#) ページ
- [LMTGT メッセージ, 264](#) ページ
- [Lotus Notes メッセージ, 267](#) ページ

LB メッセージ

LB_47007	開始要求されたタスク<タスク名>は、ユーザーによってキャンセルされました。
説明：	タスクが停止したため、セッションタスクまたはコマンドタスクが失敗しました。
ユーザの応答：	タスクを再実行してください。
LB_47008	開始要求されたタスク<タスク名>は、キャンセルされました。タスクに必要なリソースを持つノードがないためです。
説明：	タスクに必要なリソースを持つノードがないため、セッションタスクまたはコマンドタスクが失敗しました。
ユーザの応答：	なくとも 1 つのノードがタスクを実行するのに必要なリソースを持っていることを確認してください。必要なリソースを持つノードが実行中で使用可能であることを確認してください。
LB_47010	Integration Service で、外部リソースマネージャライブラリをロード中に、エラー<エラーテキスト>が発生しました。
説明：	PowerCenter 管理者が、サードパーティ製のリソースマネージャを使用して作業できるように PowerCenter を設定しました。 Integration Service は、外部リソースマネージャのライブラリをロードできません。

ユーザの応答：	次のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • サードパーティ製のリソースマネージャのライブラリは、パスに指定された場所に存在します。 • Informatica Services の開始時に認証されたユーザーアカウントには、ライブラリファイルの読み込み権限と実行権限が含まれています。 • ライブラリファイルは壊れていません。
LB_47011	Integration Service が、外部リソースマネージャインタフェースを取得中に、エラー<エラーテキスト>が発生しました。
説明：	PowerCenter 管理者が、サードパーティ製のリソースマネージャを使用して作業できるように PowerCenter を設定しました。Integration Service はこのリソースマネージャのインタフェースにアクセスできません。
ユーザの応答：	サードパーティのリソースマネージャのテクニカルサポートに問い合わせてください。
LB_47012	外部リソースマネージャインタフェースの初期化中に、エラー<エラーテキスト>が発生しました。
説明：	PowerCenter 管理者は、サードパーティ製のリソースマネージャを使用して作業できるように PowerCenter を設定しましたが、リソースマネージャは初期化に失敗しました。
ユーザの応答：	サードパーティのリソースマネージャのテクニカルサポートに問い合わせてください。
LB_47047	ロードバランサはノード<ノード名>のデタッチに失敗しました。
説明：	内部エラー。ノードにまだ予約または開始されるタスクがあるため、ロードバランサはノードをデタッチできませんでした。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LB_47050	無効なノード<ノード名>での要求に対する最終通知を、イベントコード<コード>で受信しました。
説明：	内部エラー。ロードバランサはシャットダウンしたノードから要求を受信しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

LDAP 関連メッセージ

LDAPRDR_1000	PowerExchange for LDAP のライセンスキーが見つかりませんでした。
説明：	PowerExchange for LDAP の有効なライセンスキーが見つかりませんでした。

ユーザの応答：	Administrator ツールを使用して有効なライセンスキーを追加してください。
LDAPRDR_2037	LDAP ディレクトリサーバーに対して、ルート DSE の supportedControl 属性がないか、その属性にアクセスできません。
ユーザの応答：	ルート DSE の supportedControl 属性が設定されていて、アクセスできることを確認してください。
LDAPRDR_2046	ファイル<CDC file name>から変更ログの情報を読み取れませんでした。
説明：	接続に関連付けられたユーザーに、変更データキャプチャファイルに対する読み取り権限がありません。
ユーザの応答：	接続に関連付けられたユーザーに、変更データキャプチャファイルに対する読み取り権限があることを確認してください。
LDAPRDR_2047	ファイル<CDC file name>に変更ログの情報を書き込めませんでした。
説明：	接続に関連付けられたユーザーに、変更データキャプチャファイルに対する書き込み権限がありません。
ユーザの応答：	接続に関連付けられたユーザーに、変更データキャプチャファイルに対する書き込み権限があることを確認してください。
LDAPRDR_2048	ソート要求コントロールに対する応答をコンテキストから取得できませんでした。理由: <reason>
説明：	ソート応答コントロールに対して LDAP ディレクトリサーバーが設定されていません。
ユーザの応答：	ソート応答コントロールに対して LDAP ディレクトリサーバーが設定されていることを確認してください。
LDAPRDR_2049	PagedResultControl に対する応答をコンテキストから取得できませんでした。
説明：	PagedResultResponseControl に対して LDAP ディレクトリサーバーが設定されていません。
ユーザの応答：	PagedResultResponseControl に対して LDAP ディレクトリサーバーが設定されていることを確認してください。
LDAPRDR_2050	変更ログエントリ<entry_name>に対する変更の詳細を取得できませんでした。いずれかの必須属性の値がありません。
説明：	changeNumber 属性、changeType 属性、または targetDn 属性の値がないか、それらの値にアクセスできません。
ユーザの応答：	変更ログ DN に記録されたそれぞれの変更について、changeNumber 属性、changeType 属性、または targetDn 属性が存在し、接続に関連付けられたユーザーにそれらの属性に対する権限があることを確認してください。

LDAPRDR_2051	LDAP ディレクトリサーバーから dn=<attribute value>に対するエントリを取得できませんでした。
説明:	DN の名前が変更されているか、DN が LDAP ディレクトリサーバーから削除されています。
ユーザの応答:	必要な LDAP ディレクトリサーバーのセッションが設定されていて、そのサーバーに DN エントリがあることを確認してください。
LDAPRDR_2052	変更データキャプチャファイルの場所を取得する変数を展開できませんでした。理由: <reason>
説明:	PowerCenter Integration Service の \$PMRootDir プロパティが設定されていません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service の PMRootDir プロパティが設定されていることを確認してください。 または
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LDAPRDR_2053	dn=<attribute value>の modrdn の変更をプロパゲートできませんでした。
説明:	ソース属性 dn がターゲット属性 dn にリンクされていません。
ユーザの応答:	ソース属性 dn をターゲット属性 dn にリンクしてください。
LDAPRDR_2056	PowerCenter Integration Service で、ソートコントロールを作成できませんでした。
説明:	ソートコントロールに対して LDAP ディレクトリサーバーが設定されていません。
ユーザの応答:	ソートコントロールに対して LDAP ディレクトリサーバーが設定されていることを確認してください。
LDAPRDR_2058	変更データキャプチャファイルを作成するディレクトリを作成できませんでした。
説明:	接続に関連付けられたユーザーに、指定の場所にディレクトリを作成する権限がありません。
ユーザの応答:	接続に関連付けられたユーザーに、指定の場所にディレクトリを作成する権限があることを確認してください。
LDAPRDR_2059	LDAP ディレクトリサーバーから古い targetDn <attribute value>に対する newRdn 属性を取得できませんでした。
説明:	modrdn chagneType の newRdn 属性の値がないか、その値にアクセスできません。
ユーザの応答:	ログに記録されたそれぞれの modrdn changeType について、newRdn 属性の値が存在し、接続に関連付けられたユーザーに変更ログ DN の属性を読み取る権限があることを確認してください。

LDAPRDR_2062	DN <change log DN name>の変更ログエントリが見つかりませんでした。
説明：	LDAP ディレクトリサーバーで変更ログが有効になっていません。 または 接続に関連付けられたユーザーに、変更ログに対するアクセス権限がありません。
ユーザの応答：	ディレクトリサーバーで変更ログが有効になっており、そのログにアクセスできることを確認してください。
LDAPRDR_2072	変更データキャプチャのデータ転送の初期チェックを実行できませんでした。理由: <reason>
説明：	変更ログが変更されているか、LDAP ディレクトリサーバーから削除されています。
ユーザの応答：	変更ログが変更または削除されていないことを確認してください。変更データキャプチャファイルを変更して、変更の番号を-1 に更新してください。 または
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LDAPRDR_2076	検索フィルタの式を取得する変数の展開中にエラーが発生しました。理由: <reason>
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LDAPRDR_2078	PowerCenter Integration Service で、照会エントリ<entry DN name>を処理できませんでした。参照先のディレクトリサーバーに対するユーザーの認証でエラーが発生しました。
説明：	指定された資格情報が無効なため、参照先のディレクトリサーバーで照会エントリを解決できません。
ユーザの応答：	参照先のディレクトリサーバーに、同じ名前とパスワードを使用してユーザーを作成してください。 または 両方のディレクトリサーバーで機能する資格情報を指定し、照会エントリを解決してください。
LDAPWRT_1000	PowerExchange for LDAP のライセンスキーが見つかりませんでした。
説明：	PowerExchange for LDAP の有効なライセンスキーが見つかりませんでした。
ユーザの応答：	Administrator ツールを使用して有効なライセンスキーを追加してください。

LDAPWRT_3031	エントリ<entry DN name>を<operation type>できません。
説明:	LDAP ディレクトリサーバーのエントリを挿入または更新できませんでした。LDAP のスキーマまたはオブジェクトクラスのルールに違反しています。
ユーザの応答:	LDAP ディレクトリサーバーで挿入または更新するエントリが LDAP のスキーマやオブジェクトクラスのルールに従っていることを確認してください。
LDAPWRT_3032	エントリ<entry DN name>を挿入できません。このエントリは、LDAP ディレクトリサーバーにすでに存在します。
ユーザの応答:	挿入するエントリが LDAP ディレクトリサーバーに存在しないことを確認してください。
LDAPWRT_3037	エントリ<entry DN name>を削除できませんでした。このエントリは、LDAP ディレクトリサーバーに存在しません。
ユーザの応答:	削除するエントリが LDAP ディレクトリサーバーに存在することを確認してください。
LDAPWRT_3043	エントリ<entry DN name>を更新できませんでした。更新する属性値が RDN で使用されています。
説明:	LDAP ディレクトリサーバーで変更する属性値がエントリの RDN で使用されています。
ユーザの応答:	LDAP ディレクトリサーバーで変更する属性値がエントリの RDN で使用されていないことを確認してください。 または ターゲットセッションのプロパティで、RDN で使用されている属性値の更新時に古い RDN を削除するオプションを選択してください。
LDAPWRT_3052	エントリ<entry DN name>の属性<attribute name>を<operation type>できません。
説明:	LDAP ディレクトリサーバーのエントリの属性値を挿入または更新できませんでした。LDAP のスキーマまたはオブジェクトクラスのルールに違反しています。
ユーザの応答:	挿入または更新する属性値が LDAP のスキーマやオブジェクトクラスのルールに従っていることを確認してください。 または
説明:	エントリの属性値を削除できませんでした。属性値が存在しません。
ユーザの応答:	削除する属性値が LDAP ディレクトリサーバーのエントリに対して存在することを確認してください。

LDBG メッセージ

LDBG_8316	エラー。トランスフォーメーション名が<トランスフォーメーション名>の DTM サーバーで、パーティションポイント<パーティションポイント名>のバッファプールデータブロックが不足しています。
説明：	ユーザー定義のコミットセッション中に、データトランスフォーメーションマネージャのバッファプールデータブロックがなくなったため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、DTM のバッファブロックサイズを大きくしてください。 トランザクション制御式またはカスタムトランスフォーメーションのプロシージャコードを変更し、トランスフォーメーションがより頻繁にコミットを発行できるようにします。
LDBG_21035	データブロックの書き込みロックエラー。オフセット<オフセット値>、理由: [デバイス上にスペースが残されていません]。
説明：	ディスク容量が不足しているため、Integration Service はデータをディスクに書き込めませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service のシステムディスクの空き領域を増やします。Integration Service を起動するユーザーが使用できるディスク容量が、オペレーティングシステムによって制限されていないかどうか確認します。
説明：	このメッセージは CMN_1107 の後に表示されます。ディスク容量が不足しているため、Integration Service はジョイナインデックスまたはデータキャッシュファイルに書き込めませんでした。
ユーザの応答：	ジョイナインデックスおよびデータキャッシュのサイズを大きくしてください。可能であれば、全データを保持できるようにインデックスとデータキャッシュのサイズを増やしてください。
LDBG_21149	エラー: テーブル切り詰め順の決定時にエラーが発生-ターゲットの制約ロード依存性を作成できません。
説明：	Integration Service でターゲットテーブルを切り詰めようとしたが、ターゲットテーブル間の依存関係を判別できません。循環キーリレーションなどのエラーが原因である可能性があります。
ユーザの応答：	ターゲットテーブル間の依存関係の有効性を確認します。
LDBG_21178	エラー: ターゲットに自己参照制約があります。
説明：	セッションに制約に基づくロードが設定されましたが、Integration Service はターゲットテーブル間の依存関係を判別できません。循環キーリレーションなどのエラーが原因である可能性があります。
ユーザの応答：	ターゲットテーブル間の依存関係の有効性を確認します。

LDBG_21409	ターゲット<ターゲット名>警告: 外部キー<外部キーポート名>に対するプライマリキーのテーブルは、同一のアクティブソースまたはトランザクションジェネレータからのものではありません。この制約は強制されませんが、結果としてセッションは潜在的なデッドロックによりハングする可能性があります。
説明:	プライマリキーと外部キーの関係があるターゲットテーブルにマッピングが書き込みましたが、ターゲットはトランザクション制御トランスフォーメーションなどのほかのトランザクションジェネレータあるいはアクティブなソースからデータを受け取っています。Integration Service がプライマリキーと外部キーのリレーションを維持できません。ソースデータによっては、セッションがハングすることがあります。
ユーザの応答:	セッションがハングした場合、制約に基づくロードを実行するようにマッピングを設計してください。または、ターゲットデータベースのターゲット間におけるプライマリキーと外部キーの関係を削除してください。
LDBG_21511	TE: 致命的なトランスフォーメーションエラー。
説明:	Integration Service で致命的な行エラーが発生し、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細は追加のエラーメッセージに示されています。
LDBG_21604	データブロックの読み込みロックエラー、オフセット<番号>、理由: <理由>。
説明:	ジョイナキャッシュからの読み込みでエラーが発生しました。
ユーザの応答:	ターゲットを切り詰めてから、セッションを再度実行してください。
LDBG_21605	ディレクトリ<ディレクトリ名>内のファイルをオープンできません。
説明:	ジョイナキャッシュディレクトリのファイルをオープンできません。
ユーザの応答:	ファイルシステム権限およびキャッシュディレクトリ内の空き領域を確認してください。
LDBG_21633	<ルックアップトランスフォーメーション>に対する動的ルックアップキャッシュのための条件フィールドの入力行が NULL です。この行は、ルックアップキャッシュの更新には使用しません。
説明:	マッピングでのルックアップトランスフォーメーションは、動的ルックアップキャッシュを使用します。また、ソース行にはルックアップ条件で使ったカラムの null 値が含まれています。
ユーザの応答:	なし。行がルックアップキャッシュ内に存在する場合、Integration Service はキャッシュまたはターゲットテーブル内の行を更新しません。

LDBG_21668	エラー: Informatica サーバーのライセンスでは、同時に複数のデータベースライセンスを使用することはできません。
説明:	Integration Service の設定には、複数のデータベースライセンスが含まれます。
ユーザの応答:	Informatica 製品のライセンスでは、一度に複数のデータベースライセンスを使用することはできません。1 つのデータベースライセンスのみを使用して、Integration Service を設定します。

LGS メッセージ

LGS_10006	自動パージを実行しましたが、ファイル<ファイル名>はスキップされました。
説明:	ログイベントファイルの日付制限またはサイズ制限に達したため、ログマネージャでログイベントファイルがパージされました。ファイルが使用されていたか、最近変更されていたため、ログマネージャはファイルを削除しませんでした。
ユーザの応答:	なし。ファイルが使用されていたり、最近変更されていたりしなければ、ログマネージャは次のログパージでこのファイルを削除します。
LGS_10010	ディレクトリには削除されていないファイルがあります: <ディレクトリ名>。
説明:	ログマネージャがディレクトリのログイベントファイルをパージしようとした。ただし、ログイベントファイルの中には、ログマネージャによって最近変更されたファイルや、現在でも使用されているファイルがあります。
ユーザの応答:	なし。ファイルが使用されていたり、最近変更されていたりしなければ、ログマネージャは次のログパージでこのファイルを削除します。
LGS_10013	受信したログイベントの数が無効です。
説明:	ログマネージャがログイベントを受信しようとしたが、イベントの数が無効でした。 <i>infacmd</i> を使用してログイベントを取得する際、入力したイベントの数が無効な場合、このエラーが起きる可能性があります。例えば、取得するログイベントの数に 0 を入力する場合です。
ユーザの応答:	取得するログイベントに有効な数を入力してください。
LGS_10016	次のエラーのため、ファイル統合ストリームを閉じることができませんでした: <エラーテキスト>。
説明:	ログマネージャは、同一ログイベントファイルへの複数のファイルストリームをクローズできませんでした。ログマネージャが書き込みを開始した後に、ログイベントファイルの権限が修正されたことや、ログイベントファイルが削除されたことが原因で、このエラーが発生する可能性があります。

ユーザの応答：	メッセージに示されたエラーを修正し、Informatica Services を実行するユーザーアカウントがファイルに対する読み取りおよび書き込みの権限を持っていることを確認します。
LGS_10017	ディレクトリ<ディレクトリ名>の作成中にエラーが発生しました。
説明：	ログマネージャは、ログイベントファイルの共有場所にディレクトリを作成できませんでした。このエラーが発生する場合は、ログマネージャにはログイベントファイルの共有ディレクトリの場所に対する十分なアクセス権限がないことが原因です。
ユーザの応答：	Informatica Services を実行するユーザーアカウントに、共有ディレクトリの場所の読み込み権限および書き込み権限があることを確認してください。
LGS_10019	次のエラーのため、ファイルストリーム<ファイル名>を開くことができませんでした: <エラーテキスト>。
説明：	ログマネージャは、ログイベントファイルを開いて読み込みまたは書き込みを実行することができませんでした。このエラーが発生する場合は、ログイベントファイルまたはログイベントディレクトリの権限が修正される前に、ログマネージャが読み込みまたは書き込みを開始している場合か既に該当ファイルが削除されている場合です。
ユーザの応答：	メッセージに示されたエラーを修正し、Informatica Services を実行するユーザーアカウントがファイルに対する読み取りおよび書き込みの権限を持っていることを確認します。
LGS_10021	次のエラーのため、ファイルストリーム<ファイル名>からログイベントを読み取ることができませんでした: <エラーテキスト>。
説明：	ログマネージャは、ログイベントファイルからログイベントを取得しようとした。しかし、ログイベントファイルに矛盾したデータが含まれています。
ユーザの応答：	エラーメッセージに示されたエラーを修正してください。
LGS_10024	次のエラーのため、ログ要求が失敗しました: <エラーテキスト>。
説明：	ログマネージャが、共有ディレクトリの場所からログイベントを取得しようとしたが、エラーのため取得に失敗しました。
ユーザの応答：	エラーメッセージに示されたエラーを修正して、再度ログイベントを表示します。
LGS_10026	ログサービスの設定に、ノード<ノード名>のログサービスディレクトリの値が見つかりません。
説明：	ログマネージャはログイベントファイルの共有ディレクトリパスに書き込みができません。ドメイン設定でディレクトリの場所が見つからないことが原因です。
ユーザの応答：	ログイベントファイルのディレクトリを設定してください。

LGS_10028	インデックスファイル<ファイル名>が壊れています。
説明：	ログマネージャは、各ログファイルのディレクトリにあるインデックスファイルを使用して、ログイベントデータファイルにすばやくアクセスします。ログマネージャでは、インデックスファイルの読み書きができませんでした。このエラーが発生するのは、インデックスファイルの権限を変更する場合か、ファイルを削除したことが原因となる場合です。
ユーザの応答：	メッセージに示されたエラーを修正して、再度、ログイベントの表示、エクスポートまたはパージを行います。Informatica Services を実行するユーザーアカウントに、ファイルの読み込み権限および書き込み権限があることを確認してください。
LGS_10034	次のエラーのため、ログ要求が失敗しました:<エラーテキスト>。次のエラーのため、変更をロールバックできません:<エラーテキスト>。
説明：	ログマネージャがログイベントファイルに書き込みを行いました。しかし、エラーのため書き込みプロセスが中断され、ログマネージャはログイベントファイルに加えられた変更をロールバックできませんでした。このエラーが発生する可能性があるのは、書き込みプロセス中に使用不可になる共有ディレクトリの場所にログマネージャが書き込みを行う場合です。
ユーザの応答：	エラーメッセージに示されたエラーを修正して、共有ディレクトリの場所が使用可能であることを確認します。
LGS_10035	タイムスタンプのインデックスファイル<ファイル名>が壊れています。
説明：	ログマネージャは、タイムスタンプインデックスファイルを使用して、ディレクトリ内のログイベントファイルにアクセスします。しかし、タイムスタンプインデックスファイルに矛盾したデータが含まれていると、ログマネージャはディレクトリ内のログイベントファイルにアクセスできません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LGS_10052	ログマネージャに要求セッションのレコードもワークフロー実行のレコードもありません。
説明：	ログマネージャには、セッションまたはワークフロー実行に関する情報がありません。名前が無効であるか、実行が最新のものではないか、またはデータベーステーブルがパージされました。
ユーザの応答：	<i>infacmd</i> を使用している場合は、ワークフローまたはセッションの名前が有効であることを確認してください。Workflow Monitor でセッションまたはワークフローのログを取得する場合は、最新のセッションまたはワークフロー実行を選択してください。
LGS_10060	ログ取得操作は、実行 ID と実行インスタンス名の両方を入力として受け入れることはできません。
説明：	実行 ID と実行インスタンス名の両方を指定しました。
ユーザの応答：	-RunInstance または -RunId オプションを使用しますが、同時には指定できません。

LIC メッセージ

LIC_10000	Service Manager が初期化されていません。
説明：	Tomcat Servlet Container によって Service Manager が初期化されませんでした。
ユーザの応答：	Service Manager は初期化中です。Service Manager が 5 分以内に初期化されない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
LIC_10004	Service Manager が無効であるため、ライセンス要求を受け付けることができません。
説明：	マスターゲートウェイ上の Service Manager に問題が発生したため、Service Manager は無効化されました。
ユーザの応答：	新規マスタゲートウェイが選択されるまで待機します。新規マスタゲートウェイによって、その Service Manager が有効化されます。新規マスタゲートウェイが自動的に起動しない場合は、このノードを手動で停止してからリスタートしてください。
LIC_10006	必要なパラメータが指定されていない要求を受信しました。
説明：	必要なパラメータが指定されていない要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10007	誤った<実際のオブジェクトタイプ>パラメータ（予期したパラメータは<予期されるオブジェクトタイプ>）が指定された要求を、受信しました。
説明：	不正なパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10010	入力ベクタには、ライセンス名と最低 1 つのサービス名を続けて指定する必要があります。
説明：	無効なパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10011	ライセンス<ライセンス名>が見つかりません。
説明：	検出できなかったライセンスを処理する要求を受信しました。
ユーザの応答：	ライセンスがドメインに定義されていることを確認してください。
LIC_10013	次のサービスはすでに割り当てられています: <サービスのリスト>
説明：	別のライセンスに既に割り当てられたサービスをライセンスに割り当てる要求を受信しました。

ユーザの応答：	このようなサービスの割り当てを解除してから、別のライセンスに割り当ててください。
LIC_10014	要求パラメータには、ライセンス名と暗号化ライセンスキーを続けて指定する必要があります。
説明：	誤った数のパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10015	要求パラメータには、ソース名とターゲットライセンス名を続けて指定する必要があります。
説明：	誤った数のパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10017	<サービス名>は、どのライセンスにも割り当てられていません。
説明：	ライセンスに割り当てられていないサービスを開始しようとした。
ユーザの応答：	サービスをライセンスに割り当てた後、このサービスを有効化したり、開始したりしてください。
LIC_10018	要求パラメータには、ライセンス名と説明を続けて指定する必要があります。
説明：	誤った数のパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10019	要求パラメータには、有効なサービス名と有効なノード名を続けて指定する必要があります。
説明：	誤った数のパラメータが指定された要求を受信しました。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10020	ノード<ノード名>のオペレーティングシステムタイプを確立できませんでした。
説明：	プラットフォームを確立できなかったノードでサービスを開始しようとした。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10025	ライセンス<ライセンスの名前>から割り当てを解除できません。サービス<有効化されているサービスのリスト>が有効化されているか、サービス<欠落しているサービスのリスト>が見つからないためです。
説明：	有効なサービスの割り当てを解除する要求を受信しました。

ユーザの応答：	続行する前に、サービスを無効にしてください。
説明：	未知のサービスの割り当てを解除する要求を受信しました。
ユーザの応答：	サービス名を確認し、再度サブミットしてください。
LIC_10026	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>は、サービス<サービス名>を開始できません。このサービスは、プラットフォーム<プラットフォーム名>で実行するようにライセンスされていません。
説明：	ライセンスのないプラットフォームでサービスを開始しようとした。
ユーザの応答：	指定されたプラットフォームのライセンスキーの更新については、Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせてください。
LIC_10027	<有効期限>に有効期限が切れたライセンスキーの追加に失敗しました。
説明：	既に有効期限が切れたライセンスキーを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	ライセンスキーの延長については、Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせてください。
LIC_10028	無効なライセンスキーの追加に失敗しました。理由: <理由はライセンスキーが無効であることです>。
説明：	無効なライセンスキーを追加する要求を受信しました。
ユーザの応答：	使用中のライセンスキーが正しいことを確認してください。
LIC_10030	PowerCenter <製品バージョン>用のライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>を使用しようとしたますが、このライセンスは<ライセンスバージョン>に対応するために購入されたものです。
説明：	サービスを別のバージョンのライセンスに割り当てました。
ユーザの応答：	このバージョンのライセンスにサービスを割り当ててください。
LIC_10033	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>は、サービス<サービス名>を開始できません。このライセンスは<有効期限>に有効期限が切れたためです。
説明：	サービスが、期限が切れたライセンスに割り当てられています。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡し、ライセンスを延長してください。
LIC_10034	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>は、サービス<サービス名>を開始できません。このライセンスは、グリッドプロセスをサポートしていないためです。
説明：	グリッドのあるサービスが、グリッドをサポートしないライセンスに割り当てられています。
ユーザの応答：	グリッドをサポートするライセンスにサービスを割り当てるか、またはサービスからグリッドを削除してください。

LIC_10035	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>は、リポジットリインスタンス<リポジットリ名>を開始できません。このライセンスのリポジットリ数が有効ではないためです。
説明：	リポジットリサービスが、リポジットリサービスを割り当てないライセンスに割り当てられています。
ユーザの応答：	リポジットリサービスをサポートするライセンスにリポジットリサービスを割り当ててください。
LIC_10048	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>の、プラットフォーム<プラットフォーム>の論理 CPU に関する新規日次レコードの書き込みに失敗しました。
説明：	データベースの書き込み要求がレコードの更新に失敗しました。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースが動作していることを確認します。
LIC_10049	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>の、リポジットリインスタンスに関する新規日次レコードの書き込みに失敗しました。
説明：	データベースの書き込み要求がレコードの更新に失敗しました。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースが動作していることを確認します。
LIC_10050	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>の、プラットフォーム<プラットフォーム>上の<プラットフォームに 応じた実 CPU 数>個の論理 CPU に関する新規日次レコードの書き込みに失敗しました。
説明：	データベースの書き込み要求がレコードの更新に失敗しました。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースが動作していることを確認します。
LIC_10051	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>の、<実際のレポート数>個のリポジットリインスタンスに関するレコードへの書き込みに失敗しました。
説明：	データベースの書き込み要求がレコードの更新に失敗しました。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースが動作していることを確認します。
LIC_10052	サービス<サービス名>に変更が発生しましたが、そのサービスはドメイン内に存在していない可能性があります。
説明：	サービスが削除された可能性があります。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10053	ノード<ノード名>に変更が発生しましたが、そのノードはドメイン内に存在していない可能性があります。
説明：	ノードが削除された可能性があります。
ユーザの応答：	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

LIC_10054	シリアル番号<ライセンスシリアル番号>のランセンズが見つかりません。
説明:	ライセンスが削除された可能性があります。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10055	サービス<サービス名>のライセンスの検出に失敗しました。
説明:	処理されているサービスがライセンスに割り当てられていません。
ユーザの応答:	サービスをライセンスに割り当ててください。
LIC_10056	ライセンス<ライセンス名>/<ライセンスシリアル番号>は、サービス<サービス名>を開始できません。このライセンスは、バックアップノードをサポートしていないためです。
説明:	サービスが誤ったライセンスに割り当てられています。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、正しいライセンスを取得してください。
LIC_10061	サービス名<サービス名>が無効であるため、ライセンス使用状況を検証できません。
説明:	不明または無効なサービス名に対してライセンス承認を要求しました。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10062	ノード名<ノード名>が無効であるため、ライセンス使用状況を検証できません。
説明:	不明または無効なノード名に対してライセンス承認を要求しました。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LIC_10063	ライセンス<ライセンス名/ライセンスシリアル番号>は、サービス<サービス名>を開始できません。このライセンスは、オペレーティングシステムプロファイルをサポートしていないためです。
説明:	オペレーティングシステムプロファイルを使用する Integration Service が、オペレーティングシステムプロファイルをサポートしていないライセンスに割り当てられています。
ユーザの応答:	オペレーティングシステムプロファイルをサポートしているライセンスに Integration Service を割り当ててください。 Integration Service のオペレーティングシステムのプロファイルの使用を無効にします。
LIC_10064	プラットフォーム<プラットフォーム名>に対してライセンスされた CPU 数を超えるため、ノード<ノード名>でサービス<サービス名>を開始できません。
説明:	ライセンスされた現在の CPU 数では、サービスを開始できません。

ユーザの応答： Informatica の担当者に連絡して、このプラットフォーム用に追加の論理 CPU を購入します。担当者が不明の場合は、サービス要求に対応するよう Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

LM メッセージ

LM_36053 **サーバーモード<現在のサーバーモード>が無効です。デフォルトのサーバーモード<デフォルトのサーバーモード>が使用されます。**

説明： 管理者ツールでデータ移動モードが変更されています。

ユーザの応答： 管理者ツールを変更して、データ移動モードを ASCII または Unicode にします。

LM_36072 **設定から\$PMStorageDir を取得できません。**

説明： サービスプロセスで、フェイルオーバーおよびリカバリに使用するストレージディレクトリを指定できませんでした。

ユーザの応答： Integration Service プロセスのプロパティで\$PMStorageDir が適切に設定されていることを確認してください。

LM_36129 **ログファイル<名前>を開けません。**

説明： Integration Service は、指定のログファイルを開けません。

ユーザの応答： セッションまたはワークフロープロパティで指定したディレクトリにログファイルが存在することを確認してください。また、ログファイルにアクセスしようとしているユーザーが、そのファイルに対して読み込み権限を持っていることを確認してください。

LM_36133 **ログファイル<名前>の読み込みに失敗しました。**

説明： Integration Service は、指定されたログファイルを開くことはできませんでしたが、読み取ることはできません。ログファイルにアクセスしようとしている間に、管理者がログファイルを削除した可能性があります。

ユーザの応答： セッションまたはワークフロープロパティで指定したディレクトリにログファイルが存在することを確認してください。確認した後で、ファイルに再度アクセスしてみてください。

LM_36134 **セッションの初期化中です。セッションログファイルが一時的に使用できません。**

説明： セッションがまだ初期化している間にセッションログファイルにアクセスしようとしてしました。

ユーザの応答： セッションの初期化が終了したらファイルを開いてください。

LM_36136	タスクインスタンス<タスク ID>（ワークフロー<ワークフロー ID>、<実行 ID>）は、この Integration Service 上では実行されませんでした。
説明：	指定されたタスクインスタンスは実行されていません。
ユーザの応答：	タスクインスタンスが実行されない理由について詳細情報を見るには、ワークフローログを調べてください。
LM_36138	ワークフローログ名が見つかりません。
説明：	ワークフロープロパティのワークフローログ名を指定していません。
ユーザの応答：	ワークフロープロパティでワークフローログ名を入力してください。
LM_36210	リポジトリフィールドからワークレットインスタンス名を取得してください。
説明：	リポジトリからワークレットを削除した可能性があります。
ユーザの応答：	ワークレットが存在することを確認してください。
説明：	データベースサーバーまたはリポジトリサービスに障害が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	データベースサーバーおよびリポジトリサービスが動作していることを確認してください。
説明：	リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36220	ログファイル<名前>にデータがありません。
説明：	ログファイルが空です。おそらく内容が削除されました。
ユーザの応答：	ログファイルデータを見る必要がある場合は、セッションまたはワークフローを再実行して、ログファイルを再度生成してください。
LM_36225	フォルダ [ID=<数値>]、ワークフロー [ID=<数値>] [実行 ID=<数値>]、ワークレット [ID=<数値>] のセッションインスタンス [ID=<数値>] に対して、セッションログファイルが作成されませんでした（セッションが初期化中に失敗した可能性があります）。
説明：	セッションが初期化中に失敗したため、Integration Service は指定のセッションログファイルの作成に失敗しました。
ユーザの応答：	セッションの失敗理由をワークフローまたはサーバーログファイルで調べます。
LM_36229	クライアント<名前>、接続<名前>、要求 ID<数値>で、接続が切断されたか、クライアントの応答処理が遅すぎたため、要求が失敗しました。
説明：	Integration Service はネットワーク接続を介してセッションログファイルまたはワークフローログファイルを取得しようとしたが、接続が切断されたか、タイムアウトになりました。
ユーザの応答：	ネットワーク接続を確認して、ログファイルを再度開きます。

LM_36269	クライアント<PowerCenter クライアント>(ホスト<ホストマシン>) からサービスタイプ<サービスタイプ>、サービス名<サービス>、サービスプロセス名<ノード>への接続に対して、接続要求が送信されました。サービスプロセス<ノード>は意図したサービスプロセスではないため、接続要求は失敗しました。
説明:	クライアントアプリケーションは、マスタサービスプロセスではないサービスプロセスへ接続しようとしていました。 <i>pmcmd</i> では、 <i>pmcmd</i> の-d オプション<ドメイン>と-sv オプション<サービス>ではなく、ホスト名とポート番号オプションを使用すると、このエラーが発生します。
ユーザの応答:	ノードが使用可能であることを確認して、再度接続してください。 <i>pmcmd</i> を使用する場合、-d オプション<ドメイン>と-sv オプション<サービス>を使用してください。
LM_36271	クライアント<クライアント>(ホスト<ノード>) からサービスタイプ<タイプ>、ドメイン名<ドメイン>、サービス名<サービス>、サービスプロセス名<ノード>への接続に対して、接続要求が送信されました。サービスのルックアップに失敗したため、接続要求は失敗しました。
説明:	Service Manager は Integration Service をドメインで見つけられませんでした。
ユーザの応答:	Integration Service がドメインで動作中であることを確認してください。ホスト名とポート番号のオプションではなく、 <i>pmcmd</i> のオプション-d <ドメイン>と-sv <サービス>を使用してください。
LM_36272	URI <Universal Resource Identifier>からゲートウェイ情報を取得できませんでした。
説明:	Integration Service がマスタゲートウェイを識別できませんでした。
ユーザの応答:	Informatica Services がゲートウェイノードで動作中であることを確認してください。ゲートウェイノードで Informatica Services を起動してください。
LM_36273	ドメイン<ドメイン>、サービス<サービス>、この URI <Universal Resource Identifier>を使用する名前サービスのルックアップからのサービスプロセス<ノード>で、ルックアップサービスに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36274	この URI <サービスプロセス>を使用する名前サービスのルックアップから、ドメイン<ドメイン>内のサービス (サービス<サービス>、サービスプロセス<サービスプロセス>) をルックアップできませんでした: フォールトコード<コード>、フォールトメッセージ<メッセージテキスト>。
説明:	Service Manager は、説明されている理由のために Integration Service に接続性情報を提供できませんでした。

ユーザの応答：	ドメインと Integration Service が動作中であることを確認します。 正しい Uniform Resource Identifier (URI) を使用していたことを確認してください。
LM_36275	クライアント<PowerCenter クライアント>(ホスト<ホストマシン>) サービスタイプ<サービスタイプ>、ドメイン名<ドメイン>、サービス名<サービス>、サービスプロセス名<ノード>への接続に対して、接続要求が送信されました。サービスが接続をリダイレクトするように設定されていないため、接続要求は失敗しました。
説明：	Integration Service では、接続がリダイレクトされないように設定されています。
ユーザの応答：	Integration Service プロパティで、カスタムフラグ EnableConnectionRedirection をデフォルト値の [はい] に設定します。
LM_36310	ワークフロー<名前>: ログファイル<名前>を開けません。
説明：	Integration Service は、指定ワークフローの実行中に、指定のログファイルを開けませんでした。ワークフローは失敗しました。
ユーザの応答：	ワークフロープロパティで指定したワークフローログファイルディレクトリが存在することを確認し、ログファイルにアクセスしようとしているユーザーがファイルに対して書き込み権限を持っていることを確認してください。
LM_36311	ワークフロー<名前>: ワークフローログファイル名<名前>の展開に失敗しました。
説明：	メッセージで示されたワークフローログファイルの名前が無効です。
ユーザの応答：	ワークフローのプロパティで、ワークフローログファイルの名前を確認してください。[ワークフローログファイル名] フィールドに、ファイルパスディレクトリを直接に入力したか、サービスプロセス変数を使用してファイルパスを指定した場合は、そのファイルパスが正しいかどうか、サービスプロセス変数が正確に記述されているかどうか確認してください。
LM_36312	ワークフロー<名前>: ログパスが<文字数>文字の制限を超えています: <パス>。
説明：	ワークフロープロパティで指定したワークフローログファイルパスが長すぎます。
ユーザの応答：	表示された文字数制限以下になるように、ファイルパスを短くしてください。
LM36320	<ワークフロー名またはタスク名>: 実行が失敗しました。
説明：	ワークフローまたはタスクの実行が失敗しました。
ユーザの応答：	ワークフローおよびセッションログの他のメッセージを確認し、失敗の原因を解明して、問題を修正してから、ワークフローを再度実行してください。

LM_36338	ワークフロー<名前>は、このワークフローの実行を開始できませんでした。この Integration Service での同一ワークフローの実行が、完了していません。
説明:	指定のワークフローを実行している可能性があります。
ユーザの応答:	ワークフローが完了するのを待って再度開始してください。
説明:	保留中で停止されていないワークフローを再度開始しようとした可能性があります。
ユーザの応答:	保留中のワークフローを再度開始するには、レジュームを選択してワークフローを完了してください。
説明:	継続して実行されるようにワークフローを変更しました。
ユーザの応答:	ワークフローの停止またはスケジュール解除を実行し、ワークフローを保存した後、ワークフローを再実行するか、ワークフローのスケジュールを再設定してください。
LM_36348	<ワークフロー、ワークレット、またはセッションインスタンス名>: パラメータファイル<名前>が見つかりません。
説明:	Integration Service が、指定のワークフロー、ワークレット、またはセッションのパラメータファイルの位置を特定できません。
ユーザの応答:	ワークフローまたはセッションプロパティを調べて、指定のパラメータファイルが指定のディレクトリに存在することを確認してください。また、ファイルにアクセスしようとしているユーザーがファイルの読み込み権限を持っていることを確認してください。
LM_36349	<ワークフロー名またはワークレット名>: 変数マネージャの作成に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36350	定義済み変数<名前>のバインド中にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36351	<ワークフロー名>: 変数値の永続化中にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。Integration Service がリポジトリに永続変数の値を書き込めませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36362	ワークフロー<名前>: リポジトリ内のワークフローログカウントが負の<数値>です。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

LM_36363	ワークフロー<名前>: ワークフローログファイル名を<ファイル名>から<ファイル名>に変更できません。
説明:	メッセージで示されたワークフローのワークフローログは、実行の番号で保存されています。Integration Service は、既存のログファイルの名前を変更しようとしたときに、エラーを検出しました。ログファイルが置かれているディスクの空き容量が不足している可能性があります。
ユーザの応答:	ログファイルが置かれているディスクとディレクトリを調べてください。ディスク容量が不足していないか確認してください。
LM_36364	ワークフロー<名前>: リポジトリ内のログファイル数を増やすのに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36366	<ワークレット名>: 変数<名前>に渡される値の設定に失敗しました。
説明:	内部エラー。Integration Service は、メッセージで示されたワークレットに、メッセージで示された変数の初期値を渡せませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36367	<タスクインスタンス名とパス>: サスペンド時のメールのユーザー名が空です。
説明:	保留時のメールを送信するようにワークフローを設定しましたが、保留時のメールのアドレスがありません。
ユーザの応答:	保留時のメールタスクの [メールユーザー名] フィールドに、アドレスを入力してください。
LM_36368	<タスクインスタンス名とパス>: サスペンド時のメールの送信に失敗しました。
説明:	サスペンド時のメールを送信するようにワークフローを設定しましたが、Integration Service でサスペンド時のメールを送信できませんでした。このような状況が発生する可能性があるのは、Integration Service が動作しているマシンでメールのプロファイルを指定しなかった場合や、マシンにメールクライアントがインストールされていない場合です。
ユーザの応答:	Integration Service が動作しているマシンでメールのプロファイルが指定されているかどうかと、マシンに適切なメールクライアントがインストールされているかどうかを確認します。
LM_36369	<セッションタスクインスタンス> <タスクインスタンスパス>: 不明なタイプのタスクインスタンス<タスクインスタンス名>が検出されました。
説明:	Integration Service のバージョンとリポジトリが矛盾しているため、Integration Service が認識できないタスクタイプを検出しました。リポジトリはアップグレードされていますが、Integration Service はアップグレードされていません。

ユーザの応答：	Integration Service をアップグレードします。
LM_36381	<ワークレット名>: 変数<名前>に渡される値の設定に失敗しました。この名前のユーザー定義変数を見つけられません。
説明：	Integration Service はメッセージで示されたワークレット内の変数の初期値を上書きしようとしたが、この名前のワークレット変数が見つかりませんでした。
ユーザの応答：	メッセージで示された名前の変数がワークレットに定義されていることを確認します。
LM_36382	<ワークレット名>: 変数<名前>に渡される値の設定に失敗しました。変数<名前>は、親<ワークフロー名またはワークレット名>には見つかりません。
説明：	Integration Service は、メッセージで示されたワークレット内の名前付き変数の初期値を上書きしようとした。メッセージで示された親ワークフロー、またはワークレット変数が見つからなかったため、上書きできませんでした。
ユーザの応答：	メッセージで示された変数が、親ワークフローまたはワークレット内に定義されていることを確認してください。
LM_36383	変数パラメータの展開でエラーが発生しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36385	ワークフロー<名前>: ワークフロー<名前>に対する実行ロックを取得できませんでした。
説明：	指定のワークフローを開始しようとしたが、Load Manager が実行前にワークフローをロックできませんでした。このメッセージは、ユーザーまたは他のユーザーがこのワークフローを現在実行中の場合に表示されます。
ユーザの応答：	ワークフローを再度実行する前に、このワークフローの実行が終了していることを確認してください。
LM_36401	<セッションのタスクインスタンス> <タスクインスタンスのパス>実行が予期せず終了しました。
説明：	DTM プロセスの停止または強制終了が正しく行われませんでした。または、失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36440	<タスクタイプ>タスクインスタンス<タスクインスタンスパス>: 永続変数値 (<ワークフローまたはワークレット><ワークフローまたはワークレット名>) の取得中に、エラーが発生しました。
説明：	Integration Service が、ワークフローまたはワークレットの永続変数値の取得に失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、Integration Service ログおよびリポジトリエージェントログを調べます。

LM_36441	エラー: パラメータリストとパラメータファイルの両方が指定されました。
説明:	サードパーティのアプリケーションがワークフローを開始しようとして、パラメータリストとパラメータファイルの両方を指定しました。Integration Service では、ワークフローを実行するときはパラメータリストとパラメータファイルのうち 1 つが必要ですが、両方指定する必要はありません。
ユーザの応答:	サードパーティのアプリケーションで、パラメータリストまたはパラメータファイルのどちらかだけを指定したか確認します。
LM_36471	<ワークフロー名>: ワークフロースケジュールのフェイルオーバーに失敗しました。記憶域にある情報が矛盾していたか、不完全です。
説明:	トレースメッセージ。高可用性オプションを選択した場合、ワークフロースケジュールの情報は、ストレージディレクトリ\$PMStorageDirのストレージファイルに書き込まれます。Integration Service は、スケジュールされたワークフローを別のノードで起動するために必要な情報を取得できませんでした。
ユーザの応答:	ワークフローを再度実行できるように、ワークフローを明示的にスケジュールします。
LM_36476	<ワークフロー名>: ワークフロー実行のフェイルオーバーに失敗しました。リカバリモードでは、ワークフローを内部的にスケジュールできないためです。
説明:	Integration Service が他のノードでワークフロー実行を失敗した後、内部制限を超えました。
ユーザの応答:	ワークフローを手動でリカバリしてください。また、サービスプロセスがワークフローを開始したノードが使用できるかどうかを確認します。
LM_36477	<ワークフロー名>: ワークフロー情報をフェイルオーバー用に保存できませんでした。
説明:	Integration Service では、ワークフローデータをフェイルオーバーを有効にするようにストレージファイルにワークフローデータを書き込むことはできませんでした。
ユーザの応答:	ストレージディレクトリ\$PMStorageDir にアクセスできることを確認します。このストレージディレクトリにアクセスするには、ディレクトリを適切にマッピングまたはマウントして、Integration Service で必要なセキュリティ権限を持つ必要があります。このディレクトリが存在しない場合、あるいはディレクトリに書き込みできない場合は、この要求を永続用に格納することはできません。ディレクトリが満杯でないことを確認してください。
LM_36527	<タスクインスタンス名とパス>: このセッションインスタンスのポストセッションメールを送信するためにセッションを取得しようとしたましたが、失敗しました。
説明:	セッションオブジェクトが収められているリポジトリが動作していません。

ユーザの応答:	リポジトリを開始します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36528	<タスクインスタンス名とパス>: このセッションインスタンスのメールユーザー名<ユーザー名>の展開に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36529	<タスクインスタンス名とパス>: このセッションインスタンスに対して、セッション失敗時に送信するメールのユーザー名が空です。
説明:	このセッションについて [失敗時のメール] オプションが選択されましたが、セッション実行後に発信されるメールのアドレスが指定されていません。
ユーザの応答:	セッション実行後に発信されるメールのタスクの [メールユーザー名] フィールドに、アドレスを入力してください。
LM_36530	<タスクインスタンス名とパス>: このセッションインスタンスに対してセッション失敗時のメールの送信に失敗しました。
説明:	このセッション用に [失敗時のメール] オプションが選択されましたが、Integration Service でポストセッションメールを送信できませんでした。このような状況が発生する可能性があるのは、Integration Service が動作しているマシンでメールのプロファイルを指定しなかった場合や、マシンにメールクライアントがインストールされていない場合です。
ユーザの応答:	Integration Service が動作しているマシンでメールのプロファイルが指定されているかどうかと、マシンに適切なメールクライアントがインストールされているかどうかを確認します。
LM_36538	<セッションインスタンスパス>: テンポラリパラメータファイル<パラメータファイル名>への書き込みができません。エラー情報: <エラー番号><エラー原因>。
説明:	ワークフローがグリッド上で実行するように設定されています。マスタサービスプロセスが、パラメータファイルを使用するセッションをワーカーサービスプロセスに配布しました。ワーカーサービスプロセスは、マスタサービスプロセスから受け取ったパラメータファイル情報を使用して、\$PMTempDir ディレクトリに一時的なパラメータファイルを作成する必要があります。ただし、Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーが\$PMTempDir の書き込み権限を持たないか、同じ名前のファイルがディレクトリに含まれているため、ワーカーサービスプロセスは一時的なパラメータファイルの作成に失敗しました。

ユーザの応答：	ワーカーノードで Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに\$PMTempDir の書き込み権限を付与してから、ワークフローを再度実行してください。または、\$PMTempDir に一時的なパラメータファイルと同じ名前のファイルが含まれている場合は、このファイルを削除してから再度ワークフローを実行します。
LM_36539	<セッションインスタンスパス>: テンポラリパラメータファイル<パラメータファイル名>のリンク解除ができません。エラー情報: <エラー番号><エラー原因>。
説明：	ワークフローがグリッド上で実行するように設定されました。マスターサービスプロセスが、セッションをワーカーサービスプロセスに配布しました。ワーカーサービスプロセスは\$PMTempDir に一時的なパラメータファイルを作成しましたが、そのファイルを削除することに失敗しました。
ユーザの応答：	ワーカーノードで Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに\$PMTempDir 内のファイルを削除する権限を付与し、ディスクの空き容量が十分であることを確認してください。または、\$PMTempDir ディレクトリから一時的なパラメータファイルを手作業で削除してください。
LM_36543	<タスク名>: 条件式の評価でエラー<式>。
説明：	入力した式に無効な文字が含まれています。あるいは、入力した式を評価できません。
ユーザの応答：	Workflow Manager で式が有効であることを確認してください。
LM_36544	<タスク名>: 条件式<式>の評価結果が数値になりません。
説明：	式に誤ったデータタイプを入力した可能性があります。
ユーザの応答：	Workflow Manager で式を調べて、Numeric データタイプであることを確認してください。
LM_36564	<タスク名>: 変数<名前>、式のデータタイプ<データタイプ>、変数のデータタイプ<データタイプ>のデータタイプ変換が無効です。
説明：	Workflow Manager で、代入タスクを使用して値を変数に代入しました。Integration Service は、式のデータタイプを変数のデータタイプに変換できません。
ユーザの応答：	割り当てタスクで式を修正するか、変数のデータタイプを変更します。
LM_36565	<タスク名>: 変数<名前>: データ変換例外<値>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

LM_36566	<タスク名>: 左辺の変数<名前>をユーザー定義のワークフロー/ワークレット変数として解決できません。
説明:	Workflow Manager で、代入タスクを使用して値を変数に代入しました。Integration Service は、その変数をユーザー定義のワークフロー変数またはワークレット変数として認識しませんでした。
ユーザの応答:	割り当てタスクで変数宣言を確認して、ユーザー定義のワークフロー変数またはワークレット変数の名前と一致するようにします。
LM_36567	変数<名前>の代入をロールバックできません。
説明:	内部エラー。変数の代入中にエラーが発生しました。Integration Service は変数の値を更新しましたが、変更内容をロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_36580	<タスクインスタンス名とパス>。メールユーザー名が指定されていません。
説明:	メールタスクにメールアドレスが指定されていません。
ユーザの応答:	メールタスクの「メールユーザー名」フィールドに、有効なアドレスを入力してください。
LM_36581	<タスクインスタンス名とパス>。メールの送信に失敗しました。
説明:	Integration Service は、メールタスクで指定されたメールの送信に失敗しました。このような状況が発生する可能性があるのは、Integration Service が動作しているマシンでメールのプロファイルを指定しなかった場合や、マシンにメールクライアントがインストールされていない場合です。
ユーザの応答:	Integration Service が動作しているマシンでメールのプロファイルが指定されているかどうかと、マシンに適切なメールクライアントがインストールされているかどうかを確認します。
LM_36601	<タイマ名>: タイマタスクマネージャを使用してタイマをスケジュールできません。
説明:	指定された時間が無効です。範囲は、00:00:00 January 1, 1970 UTC から 3:14:07 January 19, 2038 UTC まででなければなりません。
ユーザの応答:	有効範囲内の時間を指定してください。
LM_36602	<変数名>: 変数<変数>によって指定された絶対時間まで待ちます。変数が存在しません。
説明:	変数がワークフローで指定されていません。
ユーザの応答:	ワークフロープロパティで変数を指定してください。
LM_36603	<変数名>: 変数<変数>によって指定された絶対時間まで待ちます。変数が date/time 型ではありません。
説明:	入力された変数の型が Date/Time データタイプではありません。
ユーザの応答:	データタイプを Date/Time に変更してください。

LM_36604	<変数名>: 変数<変数>によって指定された絶対時間まで待ちます。変数値が NULL です。
説明:	変数の値が NULL です。
ユーザの応答:	NULL でない値を指定してください。
LM_36648	<イベント待ちタスク>:File Watch 対象のファイル<インジケータファイル名>が検出されましたが、ファイルの削除中にエラーが発生しました。エラーコード [エラー番号=<エラー番号>]、エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が File Watch インジケータファイルを検出した場合にはそのファイルを削除するように [イベント待ち] タスクを設定しました。Integration Service はファイルを検出しましたが、その削除に失敗しました。
ユーザの応答:	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、ファイルを削除する権限を与えてください。
LM_36823	ワークフロー<ワークフロー ID><セッション>はスケジュールされていないため、アンスケジュールできません。
説明:	まだスケジュールしていないワークフローを、スケジュールから削除しようとしてしました。
ユーザの応答:	スケジュールから削除するワークフローを正しく選択したかどうか確認してください。
LM_44122	ディレクトリ<ディレクトリ名>内の記憶域の初期化中にエラーが発生しました。
説明:	ログで以前のメッセージを調べて、詳細を確認してください
LM_44124	Integration Service に Workflow Manager の記憶域がありません。
説明:	内部エラー。Integration Service は操作の状態を見つけられませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_44125	Integration Service に対して Workflow Manager の記憶域の準備ができていません。
説明:	内部エラー。Integration Service に、フェイルオーバー時に実行中のサービスについての情報を書き込むために使用するストレージファイルがありません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_44127	タスク<名前>の準備に失敗しました。
説明:	内部エラーのため、Integration Service はタスクを準備することができませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

LM_44136	フェイルオーバー時に残りの実行ロックの解放に失敗しました。
説明：	ネットワークまたはデータベースの問題が発生したため、ロックをリリースできませんでした。レジリエンス機構では、Integration Service とリポジトリサービスとの間、またはリポジトリサービスとリポジトリデータベースとの間の接続問題をリカバリできませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service とリポジトリサービスが動作していて、リポジトリサービスがリポジトリデータベースに接続できることを確認してください。
LM_44180	指定されたリポジトリ接続に対する非同期スレッド数<スレッド数>は小さすぎるので、<スレッド数>のデフォルトを使用します。
説明：	Integration Service は、デフォルトで、リポジトリ接続 10 個ごとに 1 つの非同期スレッドを作成します。[LMRepoConnAsyncThreads] カスタム Integration Service プロパティが指定するスレッド数は 10 未満です。指定されたスレッドの数が、リポジトリ接続の数に対応しません。
ユーザの応答：	スレッドのデフォルト数を使用する場合、[LMRepoConnAsyncThreads] Integration Service プロパティを削除してください。または、LMRepoConnAsyncThreads 値を大きくしてください。
LM_44181	ワークフロー<ワークフロー名>が影響を受けます。Integration Service は、依存関係の更新により影響を受けるセッションを実行するように設定されていません。
ユーザの応答：	管理者ツールで、依存関係の更新によって影響を受けるセッションを実行するように、Integration Service の詳細プロパティを設定します。
LM_44183	Integration Service がセーフモードで実行されているので、ワークフローをスケジュールできません。
説明：	ワークフローに割り当てられた Integration Service がセーフモードで実行されています。Integration Service がセーフモードで実行されているときは、ワークフローをスケジュールできません。
ユーザの応答：	必要な特権があれば、ワークフローを手動で開始することができます。Integration Service の動作モードをノーマルモードに変更することもできます。
LM_44184	Integration Service がセーフモードで実行されているので、スケジュール済みワークフロー<ワークフロー名>は再スケジュールされませんでした。
説明：	ワークフローはスケジュールに従って実行されます。ただし、Integration Service はセーフモードではスケジュール済みワークフローを実行しません。

ユーザの応答：	必要な特権があれば、ワークフローを手動で開始することができます。Integration Service の動作モードをノーマルモードに変更することもできます。動作モードをノーマルモードに変更すると、スケジュール済みワークフローがすべて実行されるようになります。
LM_44185	ユーザー<ユーザー名>は、Integration Service のセーフモードでの実行中にログオンする特権を持っていません。
説明：	セーフモードで実行中の Integration Service に接続するために必要な特権を持っていません。
ユーザの応答：	必要な特権を持つユーザーアカウントを使用するか、Integration Service がセーフモードでなくなるまで待ちます。
LM_44188	<タスク名>: このメールタスクに対するメールユーザー<ユーザー名>の展開に失敗しました。
説明：	Integration Service はメールユーザー名の中のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のワークフロー変数を設定することはできません。
説明：	内部エラーのため、Integration Service がメールユーザー名の中のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_44189	<ワークフロー名>: このサスペンド時のメールに対するメールユーザー<名前>の展開に失敗しました。
説明：	Integration Service はメールユーザー名の中のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のワークフロー変数を設定することはできません。
説明：	内部エラーのため、Integration Service がメールユーザー名の中のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_44190	<コマンドタスク名>: コマンド<コマンド名>（コマンド値<コマンドテキスト>）の展開に失敗しました。
説明：	Integration Service がコマンドテキスト内のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のワークフロー変数を設定することはできません。

説明:	内部エラーのため、Integration Service がコマンドテキスト内のパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_44193	Integration Service <名前>は、セーフモードでの実行中はワークフローおよびスケジュールフェイルオーバーまたはリカバリを実行しません。
説明:	ワークフローが、セーフモードで実行中の Integration Service に割り当てられています。Integration Service 動作モードをノーマルモードに変更すると、Integration Service はワークフローフェイルオーバー、スケジュールフェイルオーバー、およびワークフローリカバリを実行します。
ユーザの応答:	Integration Service 動作モードをノーマルモードに変更してください。
LM_44205	オペレーティングシステムのプロファイルによるタスク<タスク名>実行がエラーになりました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、ワークフローに割り当てられているオペレーティングシステムプロファイルを使用できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加のエラーメッセージを参照してください。
LM_44207	ワークフロー<ID = 実行 ID>、またはワークフロー内のタスクを停止または強制終了できません。指定された実行 ID は、Integration Service に見つかりません。
説明:	Integration Service は、ワークフローを停止または強制終了できませんでした。stopworkflow または abortworkflow <i>pmcmd</i> に指定された実行 ID パラメータが正しくないためです。
ユーザの応答:	ワークフローの実行 ID が正しく入力されていることを確認してください。ワークフローの実行 ID 番号は、ワークフローログまたはワークフロープロパティパネルを開いて Workflow Monitor で検索することができます。
LM_44208	ワークフロー<ID = 実行 ID>、またはワークフロー内のタスクを停止または強制終了できません。Integration Service 上で実行中のワークフローのインスタンスは複数存在しています。停止または強制終了する実行 ID を指定してください。
説明:	Integration Service はワークフローを停止または強制終了できませんでした。同一ワークフローのインスタンスが 2 つ以上実行中であるためです。
ユーザの応答:	abortworkflow または stopworkflow <i>pmcmd</i> を入力するときは、実行 ID オプションを入力してください。実行 ID はワークフローインスタンスごとに一意でなければなりません。ワークフローの実行 ID 番号は、停止したいワークフローのワークフローログまたはワークフロープロパティを開いて Workflow Monitor で検索することができます。

LM_44210	ワークフロー<ID = 実行 ID>またはワークフロー内のタスクインスタンスを待つことができません。Integration Service で実行 ID が見つかりませんでした。
説明：	無効な実行 ID 引数を指定して、 <i>pmcmdwaitworkflow</i> を入力しました。
ユーザの応答：	ワークフローの実行 ID が正しく入力されていることを確認してください。ワークフローの実行 ID 番号は、ワークフローログまたはワークフロープロパティパネルを開いて Workflow Monitor で検索することができます。
LM_44211	ワークフロー、またはワークフロー内のタスクを待機できません。Integration Service がワークフローのインスタンスを 2 つ以上実行しています。待機するワークフローの実行 ID を指定してください。
説明：	ワークフロー名を指定して <i>pmcmdwaitworkflow</i> を入力しましたが、Integration Service がワークフローのインスタンスを 2 つ以上実行しています。
ユーザの応答：	実行 ID 引数を指定して、 <i>pmcmdwaitworkflow</i> を入力してください。実行 ID はワークフローインスタンスごとに一意でなければなりません。ワークフローの実行 ID 番号は、ワークフローログまたはワークフロープロパティパネルを開いて Workflow Monitor で検索することができます。
LM_44220	<ワークフロー名またはワークレット名>: 変数<名前>の変数代入値を設定できませんでした。
説明：	Integration Service はセッション実行後の変数代入で変数に値を代入できません。
ユーザの応答：	代入文にその変数が存在していることと、変数名が正確に入力されていることを確認してください。代入文の両方の変数のデータタイプが一致していることを確認してください。
LM_44222	ワークフロー<ワークフロー名>の実行 ID <実行 ID>のリカバリ要求が、現在のワークフロー実行 ID と一致しません。
説明：	ワークフロー実行 ID 引数を指定して <i>pmcmdrecoverworkflow</i> を入力しましたが、そのワークフロー実行 ID 引数はリカバリ可能なワークフロー実行 ID に一致していません。
ユーザの応答：	ワークフローの実行 ID が正しく入力されていることを確認してください。ワークフローの実行 ID 番号は、停止したいワークフローのワークフローログまたはワークフロープロパティを開いて Workflow Monitor で検索することができます。
LM_44223	ワークフロー<名前>が失敗しました。Integration Service で使用されるオペレーティングシステムプロファイルが未指定であるためです。
説明：	Integration Service は、オペレーティングシステムプロファイルを使用しています。

ユーザの応答：	オペレーティングシステムプロファイルは、フォルダプロパティ内にあるワークフロー用のものか、またはワークフローを手動で起動するときのものを指定してください。
LM_44224	ワークフロー<名前>が失敗しました。オペレーティングシステムのプロファイルが指定されているにもかかわらず、Integration Service でオペレーティングシステムの使用が有効化されていないためです。
説明：	オペレーティングシステムプロファイルがワークフローに割り当てられているため、Integration Service はオペレーティングシステムプロファイルを使用しません。
ユーザの応答：	オペレーティングシステムプロファイルの割り当てを解除してください。 オペレーティングシステムのプロファイルを使用するように Integration Service を設定します。
LM_44225	Integration Service はオペレーティングシステムのプロファイルを使用したパラメータファイル<ファイル名>の読み込みに失敗しました。
説明：	Integration Service は、セッション用に指定されたパラメータファイルを開くことができませんでした。
ユーザの応答：	オペレーティングシステムプロファイル内に指定されたオペレーティングシステムユーザーに、パラメータファイルに対する権限があることを確認してください。
LM_44226	同時実行が許可された最大数を越えています。
説明：	Integration Service が新規ワークフローインスタンスを起動できませんでした。ワークフローインスタンスの数が、設定済みの上限に達したためです。
ユーザの応答：	インスタンスがどれか 1 つ実行を完了した後、ワークフローインスタンスを起動します。
LM_44227	ワークフローに永続変数が含まれています。
説明：	ワークフローは、同時実行されている別のワークフローインスタンスドメインと同じ永続変数を持つため、失敗しました。
ユーザの応答：	同時ワークフローの変数を永続化するには、別のワークフローインスタンス名およびパラメータを設定してください。
LM_44228	同じインスタンス名を持つワークフローがすでに実行しています。
説明：	インスタンス名の同じワークフローが既に実行されているため、ワークフローが起動に失敗しました。
ユーザの応答：	ワークフローの同時実行が有効化されているか確認してください。実行するワークフローごとに一意のインスタンス名を設定するか、または一意のインスタンス名を設定せずにワークフローの同時実行を有効にします。

LM_44254	コンカレントワークフロー[フォルダ[ID=<number>]、ワークフロー[ID=<number>]]を同じインスタンス名で実行します。リカバリ用のワークフロー実行 ID を指定します。
説明:	ワークフローの実行 ID を指定しないで同一のインスタンス名によるコンカレントワークフローをリカバリしようとした。
ユーザの応答:	リカバリするワークフローインスタンスを識別する実行 ID を指定します。
LM_44255	リポジトリからのワークフロー [フォルダ ID=<フォルダ ID>、ワークフロー ID=<ワークフロー ID>] のフェッチに失敗しました。
説明:	ワークフローがリポジトリから削除されています。
ユーザの応答:	有効なワークフローを指定します。
説明:	リポジトリに矛盾のあるデータが含まれています。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LM_44256	実行インスタンス名 [<インスタンス名>] が指定されていますが、ワークフロー [フォルダ ID=<フォルダ ID>、ワークフロー ID=<ワークフロー ID>] は並列実行には有効ではありません。インスタンス名は無視されます。
説明:	並列実行が有効化されていないワークフローにワークフローインスタンスを実行しようとした。
ユーザの応答:	ワークフローの実行時にインスタンス名を提供しないでください。
LM_44269	ワークフロー [<ワークフロー名>] を実行するように設定されている Web Services Hub がありません。
説明:	Web サービスワークフローを実行するように設定されているドメイン内の Web Services Hub サービスがありません。
ユーザの応答:	Web Services Hub で実行するように Web サービスワークフローを設定します。

LMTGT メッセージ

LMTGT_17801	LM-API の初期化中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が動作していないため、LMAPI ターゲットが PowerCenter LMAPI サービスを初期化できませんでした。
ユーザの応答:	Integration Service が実行されていることを確認します。 LMAPITarget アプリケーション接続が正しく設定されていることも確認します。

LMTGT_17802	すべてのリレーショナルターゲットは、同じリレーショナルデータベース接続を共有する必要があります。
説明：	マッピング内のリレーショナルターゲットは、同じリレーショナルデータベース接続を使用しません。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、各リレーショナルターゲットが同じリレーショナル接続を使用するようにしてください。
LMTGT_17803	リレーショナルデータベース接続を作成できません。
説明：	Integration Service プロセスが実行されているノード上でメモリが不足しているため、Integration Service でリレーショナルデータベースへの接続に用いられるデータベース接続オブジェクトを作成することができません。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、ノードに RAM を追加する必要があります。
LMTGT_17804	データベースに接続できません。
説明：	Integration Service がリレーショナルデータベースに接続できませんでした。マッピング内のすべてのリレーショナルターゲットで使用されるリレーショナルデータベースの接続に、接続パラメータに関する不正確な情報が含まれています。
ユーザの応答：	リレーショナルデータベースの接続が正しく設定されていることを確認してください。
LMTGT_17805	Integration Service に接続できません。
説明：	LMAPI ターゲットが Integration Service に接続できませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service が実行されていることを確認します。 LMAPITarget アプリケーション接続が正しく設定されていることも確認します。
LMTGT_17806	Integration Service にログインできません。
説明：	LMAPI ターゲットがサービスに接続した後 Integration Service にログインできませんでした。
ユーザの応答：	LMAPITarget アプリケーション接続に含まれるドメイン名および Integration Service 名のフィールドの情報が正しいことを確認します。
LMTGT_17808	キーフィールドが接続されている必要があります。
説明：	LMAPI ターゲットの UKey ポートが接続されていません。
ユーザの応答：	マッピングで UKey ポートを接続してください。LMAPI ターゲットは、このポートから受信したデータに基づき [スケジュール] タブでスケジュールしたワークフローを開始します。

LMTGT_17809	ID ポートがマッピングで接続されていません。Wait for Commit オプションを使用する場合は、ポートが接続されている必要があります。
説明：	LMAPI ターゲットの ID ポートが接続されていません。ただし、セッションプロパティでは Wait for Commit オプションが選択されています。
ユーザの応答：	セッションプロパティで Wait for Commit オプションを選択する場合は、マッピング内で ID ポートを接続してください。
LMTGT_17810	キー<キー名>のワークフロー詳細が見つかりませんでした。
説明：	LMAPI ターゲットは、LMAPI ターゲットプロパティの [スケジュール] タブに存在しないキーのデータを受信しました。
ユーザの応答：	LMAPI ターゲットが UKey ポートで受信する値ごとに、[スケジュール] タブにキーを入力してください。
LMTGT_17811	インジケータテーブル<テーブル名>がマッピングに見つかりませんでした。
説明：	LMAPI ターゲットを含んでいるマッピングに、インジケータテーブルが含まれていません。ただし、インジケータテーブルの名前は、LMAPI ターゲットプロパティの [スケジュール] タブに指定されています。
ユーザの応答：	インジケータテーブルフィールドに入力されたテーブルが、マッピングに存在していることを確認してください。このテーブルには、フィールド UKey、Identifier、Status が含まれていなければなりません。
LMTGT_17812	インジケータテーブル名がマッピングで指定されていません。Wait For Commit オプションを使用する場合は、インジケータテーブル名が必要です。
説明：	LMAPI ターゲットプロパティの [スケジュール] タブのインジケータテーブルフィールドに値が含まれていません。ただし、セッションプロパティでは Wait for Commit オプションが選択されています。
ユーザの応答：	セッションプロパティで Wait for Commit を選択する場合、インジケータテーブルフィールドにインジケータテーブルの名前を入力してください。
LMTGT_17818	Integration Service がワークフロー<ワークフロー名>（キー<キー名>）を取得できません。
説明：	ワークフローが存在しないリポジトリ内で一意の名前を持っていないため、Integration Service がそのワークフローを開始できませんでした。
ユーザの応答：	LMAPI ターゲットですべてのワークフローがリポジトリに存在し、リポジトリ内で一意の名前を持っていることを確認します。
LMTGT_17820	警告: サーバーとの接続が切断されました。
説明：	LMAPI ターゲットが Integration Service への接続を失いました。
ユーザの応答：	Integration Service が実行されていることを確認します。

LMTGT_17821 Integration Service と通信しているときにエラーが発生しました。

説明： LMAPI ターゲットが Integration Service との通信に失敗しました。

ユーザの応答： Integration Service が実行されていることを確認します。

Lotus Notes メッセージ

LNRDR_1017 NCSO.jar ファイルのロードに失敗しました。

説明： PowerCenter Integration Service が PowerCenter のインストールディレクトリに.jar ファイルを検出できませんでした。

ユーザの応答： NCSO.jar ファイルを<Domino Server Installation Directory>\data\domino\java ディレクトリから<PowerCenter Installation Directory>/server/bin/javaliib ディレクトリにコピーします。

LNWRT_1000 PowerExchange for Lotus Notes のライセンスの検出に失敗しました。

説明： PowerExchange for Lotus Notes の有効なライセンスキーが見つかりませんでした。

ユーザの応答： 管理者ツールを使用して有効なライセンスキーを追加します。

LNWRT_1010 Domino サーバー <servername:portnumber>への接続に失敗しました。理由: <reason>。

説明： 接続オブジェクトのパラメータが不正です。

ユーザの応答： 接続オブジェクトで指定されているパラメータが正しいことを確認します。

 または

説明： DIIOP のプロセスが指定の Domino サーバーまたはポート番号で実行するように設定されていません。

ユーザの応答： DIIOP のプロセスが指定のサーバーおよびポート番号で実行するように設定されていることを確認してください。

LNWRT_1012 Notes データベース<database name>にアクセスできません。

説明： Notes データベースファイルが存在しません。

ユーザの応答： 指定されたサーバーに Notes データベースファイルが存在することを確認してください。

 または

説明： Notes データベースファイルにアクセスする権限がありません。

ユーザの応答： Lotus Notes のシステム管理者にお問い合わせください。

LNWRT_1019	PowerCenter Integration Service が Notes データベース <database name>のエージェント<agent name>の検出に失敗しました。
説明:	指定されたエージェント名は有効ではありません。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、エージェント名が有効であることを確認してください。 または
説明:	PowerCenter Integration Service にエージェントを実行する権限がありません。
ユーザの応答:	Lotus Notes のシステム管理者にお問い合わせください。
LNWRT_1025	内部エラー。PowerCenter Integration Service がデータ変換マネージャ (DTM) のプロセスから中断または停止要求を受信しました。セッションを終了します。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
LNWRT_1035	エラーログファイル<file name>の作成中にエラーが発生しました。
説明:	エラーログファイルへのパスが有効ではありません。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、指定したパスが有効であることを確認してください。 または
説明:	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにログファイルが作成されるディレクトリへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにディレクトリへの書き込み権限があることを確認してください。
LNWRT_1041	エラーしきい値<threshold>に達しました。
説明:	PowerCenter Integration Service がセッションプロパティで指定したエラーしきい値に達したため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	データ内のエラーを取り除いてください。 または セッションプロパティで、エラーしきい値を大きくします。

第 13 章

M メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [MBC_EXCL メッセージ, 269 ページ](#)
- [MDAdapter のメッセージ, 271 ページ](#)
- [MDO のメッセージ, 272 ページ](#)
- [MMS メッセージ, 275 ページ](#)
- [MPSVCCMN メッセージ, 276 ページ](#)
- [MQ メッセージ, 276 ページ](#)
- [MSRdr 関連メッセージ, 287 ページ](#)

MBC_EXCL メッセージ

MBC_EXCL_E001 OLE Excel **エンジンへのアクセスに失敗しました。**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xls のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E002 OLE Excel **操作の実行に失敗しました。 エラーコード: <error code>。 メッセージ: <error message>**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xls のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E005 Microsoft Excel API **を起動できませんでした。 エラーコード =<error code>。 メッセージ: <error message>**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xls のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E0014 **ファイル<file name>を開けません。 ファイルが別のプロセスによってロックされている、ファイルが保護されている、またはサービスによって Excel API が呼び出されたときに Vista で Excel API がスプレッドシートを開けない可能性があります。**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xls のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E0015 **Excel XML スプレッドシートの処理に失敗しました。 XML ファイルが壊れている可能性があります。**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xml のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E0019 **MetaMap は XLSM 形式でなければなりません。 2007 より前の Excel で MetaMap を作成するには、2007 Office 互換機能パックをインストールしてください。**

説明： PowerCenter クライアントをホストするマシンに、Microsoft Office Excel 2003 がインストールされています。 2007 Office 互換機能パックがインストールされていません。

ユーザの応答： 2007 Office 互換機能パックをインストールしてください。

説明： PowerCenter クライアントをホストするマシンに、Java 1.5 以降がインストールされていません。

ユーザの応答： Java1.5 以降をインストールしてください。

MBC_EXCL_E0043 **Microsoft Excel API を起動できませんでした。**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xls のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E0061 **XML ファイルを開けませんでした: <file name>**

説明： メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xml のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答： インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

MBC_EXCL_E0070 OpenXML をアンパックできません-壊れているか、別のプログラムによって使用されている可能性があります: <file name>

説明: PowerCenter クライアントをホストするマシンに、Java 1.5 以降がインストールされていません。

ユーザの応答: Java1.5 以降がインストールされていることを確認してください。
Java1.5 以降がインストールされている場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MBC_EXCL_E0122 ファイル<file name>を開けません。ファイルが別のプロセスによってロックされているか、保護されている可能性があります。XLSB ファイルを開くには、Office 互換機能パックをインストールする必要があります。

説明: メタデータのインポートウィザードまたはメタデータのエクスポートウィザードが、拡張子が.xls のファイルに対してインポートまたはエクスポートするように設定されています。

ユーザの応答: インポートファイルまたはエクスポートファイルの拡張子が.xlsx であることを確認してください。

説明: PowerCenter クライアントをホストするマシンに、Microsoft Office Excel 2003 がインストールされています。2007 Office 互換機能パックがインストールされていません。

ユーザの応答: 2007 Office 互換機能パックをインストールしてください。

MDAdapter のメッセージ

MDAdapter_34102 ファイルが見つかりません: *file_name*

説明: 指定された場所にファイルが見つかりませんでした。例えば、制御ファイルに指定されたコピーブックファイルが見つかりませんでした。

システムのアクション: 処理を終了します。

ユーザの応答: 制御ファイルを修正して、コマンドを再実行します。

MDAdapter_34103 *file_name* のパースに失敗しました。このメタデータは読み取れません。

説明: createdatamaps ユーティリティが、指示されたファイルを読み取れませんでした。ファイルに構文エラーがあります。

システムのアクション: 処理を終了します。

ユーザの応答: ファイルのエラーを修正して、コマンドを再実行します。

MDAdapter_34105 **ファイルのパーズ中にエラーが発生したため、*file_name* からメタデータを作成できません。**

説明： createdatamaps ユーティリティが、指示されたファイルをパーズできませんでした。ファイルに構文エラーがあります。

システムのアクション： 処理を終了します。
ン：

ユーザの応答： ファイルのエラーを修正して、コマンドを再実行します。

MDO のメッセージ

MDO_34601 **プログラム論理エラー: *error***

説明： 内部エラーが発生しました。

システムのアクション： 処理を終了します。
ン：

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MDO_34602 **制御ファイル'*control_file*'のパーズ中に、エラーが発生しました。**

説明： createdatamaps ユーティリティが、XML 制御ファイルの中から構文エラーまたは他のエラーを検出しました。

システムのアクション： 処理を終了します。
ン：

ユーザの応答： 制御ファイル内のエラーを修正してから、コマンドをもう一度実行してください。

MDO_34603 **制御ファイル'*control_file*': *error_message* の解析でエラーが発生しました。**

説明： XML 制御ファイルに構文またはその他のエラーが見つかりました。

ユーザの応答： XML 制御ファイルのエラーを修正してください。

MDO_34605 **接続 (*connection*) の定義中にエラーが発生しました。**

説明： 接続の定義中にエラーが発生しました。

システムのアクション： 処理を終了します。
ン：

ユーザの応答： ノード名、ユーザ ID、パスワード、および他の接続設定値が正しく設定されているか確かめてください。

MDO_34607 **レコード'*metadata_object: message*'に関するメタデータを取得するマップ *data_map*の作成中に、エラーが発生しました。**

説明： 指定されたレコードのメタデータの取得時にエラーが発生しました。例えば、コピーブックのファイル名またはパスが正しくない可能性があります。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： エラーが起きていないか、XML 制御ファイルを調べてください。

MDO-34608 **環境変数 *variable=value* が無効または見つかりません。**

説明： 環境変数が見つからないか、その値が無効です。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： 環境変数を定義するか修正してください。

MDO_34609 **制御ファイル '*file_name*': ファイルが見つかりません。**

説明： createdatamaps ユーティリティが制御ファイルを見つけることができませんでした。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： 制御ファイルのファイル名とパスを正確に使用して、コマンドを再実行してください。

MDO_34610 **接続 (*connection*) の作成中にエラーが発生しました。**

説明： 接続の定義中にエラーが発生しました。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： ノード名、ユーザ ID、パスワード、および他の接続設定値が正しく設定されているか確かめてください。

MDO_34615 **'*data_map_file*'への書き込み中に、I/O エラーが発生しました (メッセージ: *error_message*)**

説明： データマップファイルへの書き込み中に、I/O エラーが発生しました。例えば、データマップの出力ディレクトリが無効である可能性があります。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： データマップファイルのパスと名前が正しく指定されているか確かめてください。

MDO_34617 **データマップ '*data_map*'の生成中にエラーが発生しました。メッセージ: *error_message***

説明： データマップの生成中にエラーが発生しました。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MDO_34618 **データマップ *data_map_name* の制御ファイルに、コピーブック定義が指定されていません。**

説明： 制御ファイルにコピーブックが指定されていません。

ユーザの応答： 処理を終了します。

ユーザの応答： 制御ファイルを調べて、コピーブックが正しく指定されているか確認してください。

MDO_34620 **コードページ '*code_page*' は無効です。 *data_map_name* をマップしてください。 *pmlocale.ini* には数値の ID が必要です。**

説明： 制御ファイルに無効なコードページ ID が指定されています。

システムのアクション： 処理を終了します。

ユーザの応答： 制御ファイル内のコードページを修正してください。

MDO_34623 **マップ *data_map* の作成中にエラーが発生しました。**

説明： createdatamaps ユーティリティが指定されたデータマップを作成しているときにエラーが発生しました。

ユーザの応答： 表示されたエラーメッセージを確認して、報告された問題を修正します。

MDO_34645 **フィールド '*field_name*' から整数値を読み取れません。**

説明： createdatamaps ユーティリティは、データレコードの指定されたフィールドの整数値を読み取れませんでした。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MDO_34647 **データファイル名がデータマップ *data_map* の制御ファイルに指定されていません。**

説明： 指定されたデータマップの制御ファイルにデータファイル名が指定されていませんでした。制御ファイルには、レコード ID フィールドを識別するための有効なデータファイル名を指定する必要があります。

ユーザの応答： 制御ファイルに有効なデータファイル名を指定します。

MDO_34648 **キャッシュディレクトリ '*cache_directory*' を作成できません**

説明： 指定されたキャッシュパスが無効です。

ユーザの応答： 制御ファイルを編集して有効なキャッシュパスを指定し、createdatamaps ユーティリティを再度実行します。

MDO_34649	キャッシュサービスを開始できません。例外エラー: <i>exception_error</i>。
説明:	createdatamaps ユーティリティは JCS ライブラリをロードできませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
MDO_34650	キャッシュをクリアできません。例外エラー: <i>exception_error</i>。
説明:	createdatamaps ユーティリティがディスクキャッシュをクリアしようとして障害が発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
MDO_34651	ファイルプロパティのオブジェクトをキャッシュできません。例外エラー: <i>exception_error</i>。
説明:	createdatamaps ユーティリティがファイルプロパティのオブジェクトをキャッシュに書き込もうとしたときに障害が発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
MDO_34652	レコード <i>record</i> をキャッシュに追加できません。例外エラー: <i>exception_error</i>。
説明:	createdatamaps ユーティリティがレコードをキャッシュに追加しようとしたときに障害が発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MMS メッセージ

MMS_10109	ポート<ポート番号>の競合のため、MM Agent を開始できませんでした。
説明:	ポート番号は使用中であるため、Service Manager は、Metadata Manager Service を実行するマシンで実行している Metadata Manager Agent を開始できませんでした。このため、Metadata Manager Service は開始できませんでした。
ユーザの応答:	管理者ツールで Metadata Manager Agent で使用できるポートを設定して、サービスをもう一度開始します。

MPSVCCMN メッセージ

MPSVCCMN_10002	マッピングサービスモジュール [MappingService] は、正しい DTM が見つからなかったため、マッピングを実行できませんでした。
説明：	マッピングサービスの状態が矛盾しています。DTM ハンドルが見つかりません。
ユーザの応答：	マッピングサービスを再起動します。

MQ メッセージ

MQ_29000	キューマネージャ<キューマネージャ>に接続できません。理由:<理由><理由メッセージ>。
説明：	キューマネージャ名が不正確です。
ユーザの応答：	キューマネージャ名を確認してください。
説明：	キューマネージャに接続するための適切な権限がない可能性があります。
ユーザの応答：	キューマネージャに接続するには、特権を確認します。
MQ_29001	キュー<キュー>を開くことができません。理由:<理由><理由メッセージ>。
説明：	キュー名が不正確です。
ユーザの応答：	キュー名を確認してください。
説明：	キューに接続するための適切な権限がない可能性があります。
ユーザの応答：	キューに接続するには、特権を確認します。
MQ_29002	キュー<キュー>を閉じる際にエラーが発生しました。理由:<理由><理由メッセージ>。
説明：	Integration Service は、メッセージに示された理由コードにより、メッセージキューをクローズできませんでした。
ユーザの応答：	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29003	キューマネージャ<キューマネージャ>から切断する際にエラーが発生しました。理由:<理由><理由メッセージ>。
説明：	Integration Service は、メッセージに示された理由コードにより、キューマネージャから切断できませんでした。
ユーザの応答：	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。

MQ_29004	フィルタの解析エラー: <解析エラーメッセージ>。
説明:	MQ ソース修飾子のフィルタ条件が不正です。
ユーザの応答:	解析エラーメッセージに示されたエラーを修正してください。
MQ_29005	キュー<キュー>:<キューマネージャ>からメッセージを取得する際にエラーが発生しました。理由:<理由> <理由メッセージ>。
説明:	Integration Service は、メッセージに示された理由コードにより、キューからのメッセージ取得に失敗しました。
ユーザの応答:	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29006	キュー<キュー>:<キューマネージャ>から読み込む際にメッセージデータが切り詰められました。理由:<理由> <理由メッセージ>。
説明:	Integration Service が読み込むにはメッセージサイズが大きすぎます。
ユーザの応答:	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29007	キュー<キュー>: キューマネージャからメッセージを削除しようとしたが、カーソルの下にメッセージがありません。理由: <理由> <理由メッセージ>。
説明:	キューからメッセージを削除する権限がない可能性があります。 ほかのプロセスによってメッセージが削除されました。
ユーザの応答:	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29008	キュー<キュー>:<キューマネージャ>にメッセージを入れる際にエラーが発生しました。理由:<理由> <理由メッセージ>。
説明:	Integration Service は、メッセージに示された理由コードにより、メッセージをキューに入れることができませんでした。
ユーザの応答:	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29009	キュー<キュー>: <キューマネージャ>に対して無効な RowsPerMessage 値 (<1 メッセージあたりの行数> > 0)。
説明:	セッションプロパティのメッセージあたりの行数パラメータが不正です。
ユーザの応答:	セッションプロパティのメッセージあたりの行数には 0 より大きい値を指定してください。

MQ_29010	キャッシュ<キャッシュファイル>を読み込み用を開く際にエラーが発生しました: <オペレーティングシステムエラー>。
説明:	キャッシュファイルから読み込む権限がないかもしれません。 \$PMCacheDir 変数が不正です。
ユーザの応答:	メッセージに示されたオペレーティングシステムエラーを修正してください。
MQ_29011	書き込みのキャッシュ<キャッシュファイル>を開く際にエラーが発生しました: <オペレーティングシステムエラー>。
説明:	キャッシュファイルに書き込む権限がないかもしれません。 ディスクが満杯です。 \$PMCacheDir 変数が不正です。
ユーザの応答:	メッセージに示されたオペレーティングシステムエラーを修正してください。ディレクトリ\$PMCacheDir の中を調べてください。
MQ_29012	MQ ドライバをロードする際のエラーです。
説明:	ファイルが存在しないため、PowerCenter は MQ ドライバ共有ライブラリをロードできませんでした。
ユーザの応答:	MQ ドライバ共有ライブラリの検索パスを確認します。プラットフォームに応じて、該当する場所でドライバファイルを探します。 <ul style="list-style-type: none"> • Windows - pmmqdrvc.dll • Solaris - libpmmqdrvc.so • Linux - libpmmqdrvc.so • AIX - libpmmqdrvc.a • HP - libpmmqdrvc.sl
説明:	権限が不十分なため、PowerCenter は MQ ドライバ共有ライブラリをロードできませんでした。
ユーザの応答:	MQ ドライバファイルの権限が正しいことを確認します。
MQ_29013	このターゲットに対して削除操作は有効になっていません。キュー接続は<キュー>: <キューマネージャ>です。
説明:	WebSphere MQ ターゲットが、削除フラグが TRUE に設定されている行を受け取りました。ただし、Integration Service にはキューに対する削除権限がありません。
ユーザの応答:	削除権限を Integration Service のターゲットキューに対して有効にします。
MQ_29014	MsgId フィールドが設定されていません。キュー接続は<キュー>: <キューマネージャ>です。
説明:	動的 WebSphere MQ ターゲットの MsgId カラムに投影ポートがない可能性があります。Integration Service はキューからメッセージを削除できません。

ユーザの応答：	動的 WebSphere MQ ターゲットの MsgId カラムにポートを投影します。
MQ_29100	ライン<ライン>、カラム<カラム>: フィルタ内の不明な文字'<文字>'です。
説明：	フィルタ条件に一般的な解析エラーがあります。
ユーザの応答：	式の構文を確認してください。
MQ_29101	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 無効な演算子です。
説明：	フィルタ条件に一般的な解析エラーがあります。
ユーザの応答：	式の構文を確認してください。
MQ_29102	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 未知の識別子<識別子>です。
説明：	フィルタ条件に一般的な解析エラーがあります。
ユーザの応答：	式の構文を確認してください。
MQ_29103	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 文字列リテラルの終端が正しくありません。
説明：	フィルタ条件に一般的な解析エラーがあります。
ユーザの応答：	式の構文を確認してください。
MQ_29104	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 構文エラーです。
説明：	フィルタ条件に一般的な解析エラーがあります。
ユーザの応答：	式の構文を確認してください。
MQ_29105	フィルタ式にブール戻り型がありません。
説明：	フィルタ条件がブール TRUE/FALSE 値を返しません。
ユーザの応答：	ブール TRUE/FALSE 値を返すようにフィルタ条件を編集してください。
MQ_29106	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 左オペランドはブールである必要があります。
説明：	フィルタ条件にブールオペランドがありません。
ユーザの応答：	フィルタ条件の論理演算子の左辺を確認してください。
MQ_29107	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 右オペランドはブールである必要があります。
説明：	フィルタ条件にブールオペランドがありません。
ユーザの応答：	フィルタ条件の論理演算子の右辺を確認してください。
MQ_29108	ライン<ライン>、カラム<カラム>: リレーショナル演算子に対して互換性のない型です。
説明：	左辺および右辺の部分式の論理演算子 (=、<>、>=、<=、>、<) に互換性のないデータタイプがあります。

ユーザの応答：	左辺および右辺の部分式のリレーショナル演算子に対して互換性のあるデータタイプでフィルタ条件を編集してください。
MQ_29109	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 引数が足りません。<関数名>()には引数（1 つまたは複数）が必要です。
説明：	フィルタ条件内の関数に引数が足りません。
ユーザの応答：	フィルタ条件の関数に引数を使用してください。
MQ_29110	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 引数が多すぎます。<関数名>()には引数（1 つまたは複数）が必要です。
説明：	関数の引数が多過ぎます。
ユーザの応答：	関数の引数を減らしてください。
MQ_29111	ライン<ライン>、カラム<カラム>: <関数名>()の型が不適当です。引数は CHAR/BYTE でなければなりません。
説明：	当該関数は MQCHAR 型または MQBYTE 型の引数を前提としています。
ユーザの応答：	フィルタ式の引数を MQCHAR または MQBYTE 型にしてください。
MQ_29112	ライン<ライン>、カラム<カラム>: <関数名>()の型が不適当です。引数は BOOLEAN でなければなりません。
説明：	当該関数はブール型の引数を前提としています。
ユーザの応答：	フィルタ条件の引数をブール型にしてください。
MQ_29113	ライン<ライン>、カラム<カラム>: <関数名>()の型が不適当です。引数は LONG である必要があります。
説明：	当該関数は MQLONG 型の引数を前提としています。
ユーザの応答：	フィルタ式の条件の引数を MQLONG 型にしてください。
MQ_29114	ライン<ライン>、カラム<カラム>: 文字列リテラルの終端が正しくありません。
説明：	ストリングリテラルは二重引用符で囲まなければなりません。
ユーザの応答：	フィルタ条件のストリングリテラルを二重引用符で囲んでください。
MQ_29115	ライン<ライン>、カラム<カラム>: <関数名>()の日付フォーマットが正しくありません。引数<引数の数>は<正しい日付フォーマット>でなければなりません。
説明：	関数の引数が正しい日付フォーマットではありません。
ユーザの応答：	フィルタ条件の引数に<正しい日付フォーマット>を使用してください。
MQ_29200	射影されたカラムのメタデータの取り出しに失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MQ_29201	ソースフィルタを取り出すことができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
MQ_29202	キャッシュファイル名を見つけることができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
MQ_29203	キュー<キュー>:<キューマネージャ>を開く際にエラーが発生しました。理由:<エラーメッセージ>。
説明:	メッセージに示された理由コードにより、Integration Service はキューをオープンできませんでした。インストール時に、WebSphere MQ サーバードライバをインストールするよう選択した可能性があります。ただし、WebSphere MQ サーバーは Integration Service をホストするマシン上にインストールされていません。
ユーザの応答:	WebSphere MQ サーバードライバを再インストールします。インストール時に、WebSphere MQ クライアントのドライバを選択します。 WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29204	キュー<キュー>:<キューマネージャ>からメッセージをフェッチする際にエラーが発生しました。理由:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、エラーにより、キューからメッセージを取り出せませんでした。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正します。
MQ_29207	キュー<キュー>:<キューマネージャ>のクローズエラー:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、メッセージに示されたエラーにより、キューをクローズできませんでした。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正します。
MQ_29208	キュー<キュー>:<キューマネージャ>にメッセージを書き込む際にエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、メッセージに示されたエラーにより、メッセージをキューに入れることができませんでした。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正します。
MQ_29210	MQ 接続情報の取得を試みている際のエラーです。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

MQ_29211	警告: キュー<キュー>: <キューマネージャ>から読み込む際に一部のメッセージデータが切り詰められました。
説明:	これは単なる注意です。メッセージのサイズが MQ ソース修飾子内の MESSAGE_DATA ポートの最大サイズを超えたため、MQ リーダーは 1 つ以上の MESSAGE_DATA カラムを切り詰めました。
ユーザの応答:	ただし、MQ ソース修飾子の MESSAGE_DATA カラムのサイズを大きくすることはできません。
MQ_29212	警告: メッセージ全長<長さ>が<長さ>に切り詰められました。
説明:	これは単なる注意です。これは、トレースが M VERBOSE RUN モに設定されているときに表示される詳細な注意です。メッセージ番号は、MSGNO です。
ユーザの応答:	ただし、MQ ソース修飾子の MESSAGE_DATA カラムのサイズを大きくすることはできません。
MQ_29213	キュー<キュー>: <キューマネージャ>に対してフィルタが指定されていません。
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。キューからのメッセージ読み込み時のフィルタが設定されていないことを示します。
ユーザの応答:	なし。MQ ソース修飾子またはセッションプロパティでフィルタ条件を入力できます。
MQ_29214	MQ ドライバの初期化に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	MQ ドライバの初期化中にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
MQ_29218	MQSeries 用フィルタ条件: 開始時刻 は 終了時刻より前でなければなりません。
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。フィルタ条件で StartTime に入力された値が EndTime に入力された値以上であることを示します。
ユーザの応答:	StartTime 値を EndTime 値より小さくなるようにしてください。
MQ_29221	コミットにより部分的なメッセージがキュー<キュー>: <キューマネージャ>に書き込まれました
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。Integration Service がメッセージ内の行すべてをターゲットにコミットしませんでした。Integration Service が、コミットの間隔の終了あるいは短い FlushLatency 間隔の終了時に発生する可能性があります。残りの行は次のコミット間隔で出されます。
ユーザの応答:	なし。

MQ_29222	キューマネージャ<キューマネージャ>からコミットする際にエラーが発生しました: 理由<理由> <理由メッセージ>。
説明:	Integration Service はターゲットにメッセージをコミットできませんでした。 WebSphere MQ システムのログスペースが不足している可能性があります。
ユーザの応答:	WebSphere MQ システムに十分なログスペースがあるかどうかを確認します。 詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
MQ_29223	キューマネージャ<キューマネージャ>からバックアウトする際にエラーが発生しました: 理由<理由> <理由メッセージ>。
説明:	Integration Service はターゲットからのメッセージをロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
MQ_29224	デバイスはコミットに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はターゲットにメッセージをコミットできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
MQ_29225	デバイスがバックアウトに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はターゲットからのメッセージをロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
MQ_29226	デバイスはキューマネージャへの接続に失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がキューマネージャに接続できませんでした。セッションが初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
MQ_29231	同一のキューマネージャ名のトランザクショナル MQ ターゲットは異なる TCU に存在できません。
説明:	同じキュー接続を持つ複数の WebSphere MQ ターゲットが、異なるトランザクション制御単位に属しています。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	同じキュー接続を持つすべての WebSphere MQ ターゲットが、同じトランザクション制御単位に属していることを確認します。
MQ_29234	書き込みを失敗したキャッシュをリカバリしてください。
説明:	リカバリキャッシュフォルダは使用できません。
ユーザの応答:	リカバリキャッシュフォルダが存在し書き込み権限を持っていることを確認してください。
説明:	ターゲットのディスクの空きが不足している可能性があります。

ユーザの応答：	ターゲットで十分なディスク空き領域が使用できることを確認します。
MQ_29237	デストラクティブモードでキューからのメッセージ読み込み中にエラーが発生しました。
説明：	WebSphere MQ のインストールで、キューからメッセージの削除が許可されないことがあります。
ユーザの応答：	WebSphere MQ マニュアルで理由コードを調べ、記述されているエラー修正指示に従います。
MQ_29238	無効なリカバリキャッシュフォルダが指定されました。
説明：	リカバリキャッシュフォルダが無効です。
ユーザの応答：	セッションプロパティのマッピングタブ（ソースノード）のプロパティの設定から、有効なリカバリキャッシュフォルダを指定してください。
MQ_29239	リーダーのパーティション<パーティション名>が、リアルタイムフラッシュポイントでのチェックポイントのクローズに失敗しました:<追加エラーメッセージ>。
説明：	リアルタイムフラッシュ待ち時間の経過後、Integration Service がターゲットにメッセージをコミットした場合、ディスクに空き領域が不足することがあります。
ユーザの応答：	ターゲットで十分なディスク空き領域が使用できることを確認します。
MQ_29240	リーダーのパーティション<パーティション名>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明：	オペレーティングシステムはリカバリキャッシュフォルダを見つけることができません。
ユーザの応答：	セッションプロパティに指定されたリカバリキャッシュフォルダがあることを確認してください。
MQ_29241	リーダーのパーティション<パーティション名>がリカバリの登録に失敗しました。
説明：	オペレーティングシステムのメモリが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システムに十分なメモリがあることを確認してください。
MQ_29242	コンシューマハンドルが初期化に失敗しました。
説明：	リカバリキャッシュフォルダ名が正しくない可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティで指定されたリカバリキャッシュフォルダ名を確認してください。 システム管理者に連絡してください。

MQ_29243	リーダーのパーティションがキャッシュされたメッセージの読み込みに失敗しました。
説明:	リカバリキャッシュファイルが削除された可能性があります。
ユーザの応答:	キャッシュファイルとディレクトリがあることを確認してください。セッションプロパティのマッピングタブ（ソースノード）のプロパティ設定においてキャッシュファイルディレクトリに正しいパスを指定してください。
MQ_29244	リーダーのパーティション<パーティション名>が GMD フラッシュの実行に失敗しました: <追加エラーメッセージ>。
説明:	リカバリキャッシュフォルダはメモリが不足している可能性があります。
ユーザの応答:	リカバリキャッシュフォルダが大きなファイル用に十分な空き領域があることを確認してください。
説明:	リカバリキャッシュフォルダが書き込み権限を持ってない可能性があります。
ユーザの応答:	リカバリキャッシュフォルダが書き込み権限を持っていること確認してください。
MQ_29245	デストラクティブ入力とリムーブ Msg(TRUE)の両方は指定できません。
説明:	[デストラクティブ入力] オプションを選択しフィルタ条件として RemoveMsg（TRUE）関数を指定しました。
ユーザの応答:	フィルタ条件で RemoveMsg（TRUE）関数を RemoveMsg（FALSE）に設定あるいはフィルタ条件から関数を削除する必要があります。
MQ_29246	このマッピングは関連するソース修飾子があります。
説明:	関連ソース修飾子によりマッピングで [デストラクティブ入力] オプションを選択しています。
ユーザの応答:	マッピングに関連ソース修飾子が含まれる場合、[デストラクティブ入力] オプションは Integration Service に無視されます。関連ソース修飾子を含むマッピングのソースキューからメッセージを削除するには、RemoveMsg（TRUE）関数を使用します。
MQ_29248	MQ キューマネージャ<キューマネージャ>が、一時的に接続障害を検出しました。
説明:	Integration Service が MQ キューマネージャに接続できませんでした。ネットワークまたは MQ サーバーがダウンしている可能性があります。Integration Service は接続の再試行期間中、MQ キューへの接続を試みます。接続の再試行期間中に MQ キューに接続していないと、セッションに失敗します。
ユーザの応答:	MQ キューマネージャが動作していることを確認してください。あるいは、ネットワークがアクティブなことを確認してください。

MQ_29250	接続再試行の期限が切れました。Integration Service が、MQ キューマネージャ<キューマネージャ>に接続できませんでした。
説明：	接続の再試行期間中、Integration Service は MQ キューマネージャに接続できませんでした。 ネットワークまたは MQ サーバーがダウンしている可能性があります。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	MQ キューマネージャが動作していることを確認してください。あるいは、ネットワークがアクティブなことを確認してください。セッションを再開します。
MQ_29251	デストラクティブ入力とリカバリが設定されていないので、レジリエンスが無効になっています。
説明：	デストラクティブ入力とリカバリがセッションに設定されていないため、Integration Service は MQ キューマネージャへの接続を繰り返し試行できませんでした。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、デストラクティブ入力とリカバリを設定します。
MQ_29255	デストラクティブ入力モードでキュー<キュー>:<キューマネージャ>から読み込むときに、Integration Service によってメッセージデータが切り詰められました。
説明：	Integration Service は、MQSeries ソース定義の MESSAGE_DATA カラムで精度を超えた WebSphere MQ メッセージを読み込みました。このため、Integration Service がデータを切り詰めました。セッションがデストラクティブ入力モードで動作しているため、セッションは失敗し、Integration Service はソースキューからメッセージを削除していません。
ユーザの応答：	MQSeries ソース定義で MESSAGE_DATA カラムの精度を大きくします。
MQ_29265	ソース<ソース名>のリポジトリデータが破損しています。
説明：	指定されたソースインスタンスの接続オブジェクトに矛盾があります。
ユーザの応答：	ソースインスタンスの接続オブジェクトを削除します。接続オブジェクトを作成し、ソースインスタンスに割り当てます。
MQ_29270	Integration Service は、次のコードページ ID のロケールを作成できませんでした:<コードページ>。
説明：	Integration Service は I18N コンバータオブジェクトを作成できませんでした。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
MQ_29280	Integration Service が、複数のパーティションを含めた WebSphere MQ リアルタイムセッションをリカバリのために有効にするのに失敗しました。
説明：	複数のパーティションを含めた WebSphere MQ リアルタイムセッションは、リカバリのために有効にすることができません。

ユーザの応答： パーティションを削除するか、セッションに対してリカバリを有効にしないようにしてください。

MSRdr 関連メッセージ

MSRdr_1007	PowerExchange for Email Server のライセンスキーが見つかりませんでした。
説明：	ライセンスキーに PowerExchange for Email Server のライセンスが含まれていないか、ライセンスの期限が切れています。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、PowerExchange for Email Server の新しいライセンスを入手してください。
MSRdr_1008	PowerExchange for Email Server のリアルタイムオプションのライセンスキーが見つかりませんでした。
説明：	リアルタイムモードでセッションを実行しています。ライセンスキーに PowerExchange for Email Server のリアルタイムオプションのライセンスが含まれていないか、ライセンスの期限が切れています。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、リアルタイムオプションの新しいライセンスを入手してください。
MSRdr_1016	サーバー<servername>に接続できませんでした。理由:<reason>。
説明：	ターゲットメールサーバーでプロトコルがサポートされていないため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	アプリケーション接続属性で指定されているプロトコルがターゲットメールサーバーでサポートされていることを確認してください。 または
説明：	ターゲットメールサーバーでセキュア接続が必要であるため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	IMAPS や POP3S などのセキュアプロトコルを介してターゲットメールサーバーに接続していることを確認してください。 または
説明：	ネットワークエラーが原因で、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
MSRdr_1019	サーバー<servername>に接続できませんでした。理由: ユーザー名またはパスワードが正しくありません。<reason>。
説明：	誤ったユーザー名とパスワードが指定されたため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	正しいユーザー名とパスワードを指定したことを確認してください。

MSRdr_1020	サーバー<servername>に接続できませんでした。理由: 不明なサーバーホスト名です。
説明:	メールサーバーの名前または IP アドレスが正しくないため、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	メールサーバーの名前または IP アドレスが有効であることを確認してください。また、メールサーバーが実行されていることを確認してください。
MSRdr_1021	サーバー<servername>に接続できませんでした。理由: 信頼済みの有効な証明書が cacerts キーストアで見つかりません。<reason>。
説明:	IMAPS や POP3S などのセキュアプロトコルを介してメールサーバーに接続しているため、セッションが失敗しました。メールサーバーの信頼済みの有効な証明書が、PowerCenter 統合サービスをホストするマシンの cacerts キーストアで見つかりません。
ユーザの応答:	<p>このメールサーバーの信頼済みの有効な証明書が cacerts キーストアに存在することを確認してください。cacerts キーストアは、次のディレクトリにあります。<PowerCenter Installation Directory>\java\jre\lib\security</p> <p>例えば、証明書 certificate.cer を cacerts キーストアに追加するには、次の構文を使用します。</p> <pre><PowerCenter のインストールディレクトリ>\java\bin\keytool -import -alias <認証エイリアス> -file certificate.cer -keystore <PowerCenter のインストールディレクトリ>\java\jre\lib\security\cacerts -v</pre> <p>注: 信頼される証明書の詳細については、システム管理者に問い合わせてください。</p> <p>信頼済みの証明書のファイル名は、アプリケーション接続属性で指定します。</p>
MSRdr_1050	PowerCenter Integration Service で、Microsoft Exchange Server <servername>に接続できません。理由: <reason>。
説明:	<p>PowerExchange for Email Server で Exchange Messaging Application Programming Interface (MAPI) プロトコルを使用して Microsoft Exchange Server に接続していますが、次の少なくともいずれかに該当しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • メールボックスユーザーに「サービスとしてログオン」権限がありません。 • PowerCenter Integration Service を実行しているユーザーのアカウントに、マシンに対する「オペレーティングシステムの一部として機能」権限がありません。
ユーザの応答:	メールボックスユーザーに PowerCenter Integration Service マシンに対する「サービスとしてログオン」権限があること、および PowerCenter Integration Service マシンを実行しているユーザーのアカウントに「オペレーティングシステムの一部として機能」権限があることを確認してください。

MSRdr_1080	Outlook の PST ファイル<PST filename>に接続できませんでした。理由: メッセージサービスの設定中にエラーが発生しました。PST ファイルのパスワードが無効です。
説明:	セッションが失敗しました。Outlook の PST ファイルがパスワードで保護されていますが、正しいパスワードが指定されていない可能性があります。
ユーザの応答:	Outlook の PST ファイルの正しいパスワードを指定したことを確認してください。

第 14 章

N メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [NODE メッセージ, 290 ページ](#)
- [NTSERV メッセージ, 290 ページ](#)
- [NZRDR メッセージ, 298 ページ](#)
- [NZWRT メッセージ, 299 ページ](#)

NODE メッセージ

NODE_10014	<リソースタイプ>リソース<リソース名>が、ノードの設定にありません。
説明：	EnableNodeResource コマンドまたは DisableNodeResource コマンドを使用して、ノード上でリソースを有効化または無効化しました。 <i>infacmd</i> は、ノードに表示される名前とタイプを持つリソースを見つけられませんでした。
ユーザの応答：	以下の条件を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 表示されているリソースがノードに存在している。• リソースは表示されるタイプのリソースである。• リソース名が正しく入力されている。

NTSERV メッセージ

NTSERV_10000	サービスのメインスレッドをクローズできません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10001	サービスのメインスレッドを一時停止できません。
説明：	内部エラー。Windows 上の Integration Service のサービスを停止しようとした。

ユーザの応答： 実行を再度試みます。失敗したら、システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10003 サービスのメインスレッドを再開できません。

説明： オペレーティングシステムエラー。Windows 上の Integration Service のサービスを再開しようとした。

ユーザの応答： 実行を再度試みます。失敗したら、システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10005 サービスのステータスを設定できません。

説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： 前回のエラーメッセージを確認し、システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10007 サービスのメインスレッドハンドルを複製できません。

説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10009 サービスのメインスレッドを再開できません。

説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10011 サービスのハンドルプロシジャを登録できません。

説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10013 サービス制御マネージャを開始できません。アクセスが拒否されました。

説明： オペレーティングシステムエラー。サービスを設定または開始しようとしたが、正しい権限がありません。

ユーザの応答： システム管理者に連絡して、サービスを設定または開始するために必要な特権を取得してください。

NTSERV_10024 レジストリキーをフラッシュできません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10025 レジストリキーを終了できません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10026 セキュリティ記述子を初期化できません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10027 セキュリティ記述子 DACL を設定できません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10028 レジストリキーを作成できません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10029 レジストリ値を設定できません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10031 レジストリキーを削除できません。

説明： Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10032 メモリの allocate ができません。

説明： オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。

ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10033	レジストリキーを開くことができません。
説明：	Integration Service はレジストリからの値の読み込みに失敗しました。レジストリのその部分へのアクセス特権を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してレジストリのアクセス特権を取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10042	mutex を作成できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10043	mutex をクローズできません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10044	スレッドを作成できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10045	メインサービススレッドに対する wait が失敗しました。
説明：	オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10046	ステータスの mutex に対する wait が失敗しました。
説明：	オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10047	サービスを停止するスレッドを作成できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡してください。
NTSERV_10065	ローカルコンピュータ名を取得できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。Integration Service のホストマシンのシステムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡するか、システムリソースを解放してください。

NTSERV_10066	ユーザー情報を取得できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。Integration Service のホストマシンのシステムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡するか、システムリソースを解放してください。
NTSERV_10067	PowerMart ユーザーを追加できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。Integration Service のホストマシンのシステムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡するか、システムリソースを解放してください。
NTSERV_10068	アカウント名をルックアップできません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。Integration Service のホストマシンのシステムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡するか、システムリソースを解放してください。
NTSERV_10069	ユーザー権限ポリシーを管理できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。Integration Service のホストマシンのシステムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡するか、システムリソースを解放してください。
NTSERV_10070	ユーザー権限を付与できません。
説明：	オペレーティングシステムエラー。Integration Service のホストマシンのシステムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者に連絡するか、システムリソースを解放してください。
NTSERV_10071	マルチバイト文字をワイド文字に変換できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10072	ワイド文字をマルチバイト文字に変換できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10073	PowerMart ユーザーを削除できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10080	環境設定ファイルを読み込めません。
説明：	Integration Service が環境設定ファイルを見つけることができません。または、読み込むこともできません。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10081	レジストリ値を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10085	キーが指定されていません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10086	レジストリ値の型が無効です。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10087	レジストリのサブキーを列挙できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10088	環境設定ファイルに予期しない行があります。
説明：	インストールファイルに無効な行があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10089	使用法が誤っています。マニュアルで正しい使用法を確認してください。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10091	インストールが失敗しました。
説明：	Informatica のインストールが失敗しました。
ユーザの応答：	Windows ディレクトリ内の.mif ファイルを調べて、関連するエラーメッセージを確認します。
NTSERV_10092	更新に失敗しました。
説明：	Informatica のインストールが失敗しました。
ユーザの応答：	Windows ディレクトリ内の.mif ファイルを調べて、関連するエラーメッセージを確認します。
NTSERV_10093	アンインストールが失敗しました。
説明：	Windows は Integration Service のインストールに失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10096	レジストリキーを取得できません。
説明：	内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10097 **メッセージリソース DLL を初期化できません。**
説明： pmmsg.dll ファイルがないか、レジストリキーが誤った場所を指しています。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10098 **ドライブ指定が無効です。**
説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10099 **レジストリから環境設定をロードできません。**
説明： 内部エラー。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10100 **子プロセスの終了待ちが失敗しました。**
説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10101 **プロセス制御ブロックが見つかりません。**
説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10102 **子終了イベントを待つためのスレッドを作成できません。**
説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10103 **kill イベントを待つためのスレッドを作成できません。**
説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10105 **プロセスを作成できません。**
説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10106 **スレッドを再開できません。**
説明： オペレーティングシステムエラー。

ユーザの応答： システム管理者に連絡してください。

NTSERV_10129 **イベントログ環境設定が指定されていません。**
説明： 環境設定ファイルに有効なイベントログ設定がありません。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

NTSERV_10132	レジストリが無効なソフトウェアバッファを記録しています。
説明：	Informatica レジストリサービスのエラーです。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10133	【TCP/IP ホストアドレス】 パラメータに未知のホストが指定されています。
説明：	Integration Service セットアップに TCP/IP ホストアドレスが見つかりません。
ユーザの応答：	Integration Service セットアップで、有効な TCP/IP ホストアドレスを指定します。
NTSERV_10139	COM データタイプへの変換時に未知のエラーが発生しました。
説明：	データを変換しようとして、変換に失敗しました。データオーバーフローの可能性があります。
ユーザの応答：	どのデータがエラーを引き起こしたかを判断し、そのデータを修正してください。
NTSERV_10141	COM 外部プロシージャを起動した際にエラーが発生しました。
説明：	無効あるいは存在しない COM オブジェクトを指定しました。
ユーザの応答：	COM オブジェクトを正しくスペリングしていることを確認し、破損あるいは無効になっていないことを確認してください。
NTSERV_10143	ホスト名のルックアップ中にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service セットアップの [TCP/IP ホストアドレス] フィールドに示されているホストが正しくありません。
ユーザの応答：	管理者ツールで、有効な TCP/IP ホストアドレスを指定します。
NTSERV_10144	キーのルートが無効です。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10145	ユーザー権限を取り消せません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NTSERV_10146	添付ファイル<ファイル名>が見つかりません。
説明：	添付ファイルを持つポストセッションメールを送出するためにセッションを設定しました。Windows の Integration Service は、指定の添付ファイルを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	添付ファイルのディレクトリとファイル名が、セッションプロパティに正しく入力されていることを確認してください。ファイルが、指定ディレクトリに存在することを確認してください。

NTSERV_10147	添付ファイル<ファイル名>の読み込みアクセス権がありません。
説明：	添付ファイルを持つポストセッションメールを送出するためにセッションを設定しました。Windows 上の Integration Service は、指定されたファイルにアクセスできませんでした。
ユーザの応答：	ファイルを読み込む特権があることを確認します。
NTSERV_10148	添付ファイル<ファイル名>が正規のファイルではありません。
説明：	添付ファイルを持つポストセッションメールを送出するためにセッションを設定しました。しかし、指定した添付ファイルが正規の Windows ファイルではありません。そのファイルは、ディレクトリ名、サービス名あるいはデバイス名の可能性があります。
ユーザの応答：	ポストセッションメールのセッション中の通常の添付ファイルを指定してください。
NTSERV_10246	ファイルの添付中にエラーが発生しました。
説明：	添付ファイルを持つポストセッションメールを送出するためにセッションを設定しました。
ユーザの応答：	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。

NZRDR メッセージ

NZRDR_10015	クエリの生成/解析に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NZRDR_10017	クエリの実行に失敗しました。
説明：	内部データベースエラーです。
ユーザの応答：	セッションログで ODBC メッセージを確認してください。 Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NZRDR_10109	データの読み取りに失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NZRDR_10013	Integration Service が Netezza Performance Server に接続できませんでした。
説明：	接続情報が間違っています。
ユーザの応答：	ユーザー名およびパスワードを入力し、DSN エントリが有効であることを確認してください。

NZRDR_10027	ロケールの生成に失敗しました。
説明:	接続オブジェクトのコードページセットが無効です。
ユーザの応答:	Netezza Performance Server と互換性のある接続オブジェクトにコードページをセットします。
NZRDR_10028	パイプの作成に失敗しました。
説明:	Integration Service がパイプを作成するのに十分なメモリを割り当てられません。
ユーザの応答:	CPU（中央演算処理装置）にシステムリソースに利用可能な領域があるかどうかを確認します。
説明:	ユーザーがフォルダの作成に必要な権限を持っていません。
ユーザの応答:	コネクタがインストールされているファイルおよびフォルダに対する読み込みおよび書き込み権限を取得してください。
NZRDR_10030	スレッドの作成に失敗しました。
説明:	Integration Service がスレッドを作成するのに十分なメモリを割り当てられません。
ユーザの応答:	CPU にシステムリソースに利用可能な領域があるかどうかを確認します。
NZRDR_10034	パイプを開くことに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NZRDR_10036	子プロセスの作成に失敗しました。
説明:	実行中のプロセスの合計数がシステム制限を超えました。
ユーザの応答:	ノードで実行中の不要なアプリケーションを閉じてから、もう一度実行してください。
説明:	Integration Service が子プロセスを作成するのに十分なメモリを割り当てられません。
ユーザの応答:	CPU にシステムリソースに利用可能な領域があるかどうかを確認します。

NZWRT メッセージ

NZWRT_20029	パイプの作成に失敗しました。
説明:	Integration Service がパイプを作成するのに十分なメモリを割り当てられません。
ユーザの応答:	CPU にシステムリソースに利用可能な領域があるかどうかを確認します。

説明:	パイプを作成するのに必要な権限がありません。
ユーザの応答:	コネクタがインストールされているファイルおよびフォルダに対する読み込みおよび書き込み権限を取得してください。
NZWRT_20034	パイプのオープンに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
NZWRT_20042	リレーション<テーブル名>が Netezza Performance Server に存在しないか、テーブルにカラムが見つかりません。
説明:	ターゲットが存在しないか、またはターゲットにカラムがありません。
ユーザの応答:	Netezza Performance Server で有効な Netezza ターゲットテーブルを作成します。
NZWRT_20057	Integration Service が Netezza Performance Server に接続できませんでした。
説明:	接続情報が間違っています。
ユーザの応答:	ユーザー名およびパスワードを入力し、DSN エントリが有効であることを確認してください。
NZWRT_20072	更新に対してリンクされたカラムがありません。
説明:	更新操作を実行するようにセッションが設定されている可能性があります。非プライマリキーカラムがリンクされていません。
ユーザの応答:	非プライマリキーをマッピングでターゲットインスタンスにリンクしてください。
NZWRT_20073	ターゲットに対するプライマリキー制約がありません。
説明:	ターゲットにプライマリキーが存在していない可能性があります。
ユーザの応答:	ターゲットインスタンスのプライマリキーをマッピングで設定してください。
NZWRT_20075	使用できるデータがありません: パイプへの書き込みに失敗しました。
説明:	ソースがターゲットへのデータの設定に失敗しました。
ユーザの応答:	ソースが正しいこと、およびデータが含まれていることを確認してください。
NZWRT_20076	スレッドの作成に失敗しました。
説明:	Integration Service がスレッドを作成するのに十分なメモリを割り当てられません。
ユーザの応答:	CPU にシステムリソースに利用可能な領域があるかどうかを確認します。

NZWRT_20126	エスケープ文字がありません
説明：	エスケープ文字の値がセッションプロパティで指定されていません。
ユーザの応答：	セッションプロパティでエスケープ文字の値を指定してください。

第 15 章

0 メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [OBJM メッセージ, 302 ページ](#)
- [ODL メッセージ, 303 ページ](#)
- [OPT メッセージ, 307 ページ](#)

OBJM メッセージ

OBJM_54505	要求された rbrowser information のさすオブジェクトがありません。
説明:	オブジェクトが存在しないため、リポジトリエージェントはリポジトリからオブジェクトのプロパティを取り出すことができませんでした。
ユーザの応答:	オブジェクトが削除された可能性があります。ナビゲータウィンドウをリフレッシュしてください。リポジトリサービスログで他にエラーメッセージがないか確認してください。
OBJM_54509	Rbrowser 取り出し: 子情報が取得できません。おそらく、childType が無効です。(childType = <タイプ>) .
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OBJM_54510	内部エラー: 要約ツリーノードのロック解除に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OBJM_54513	内部エラー: 要約ツリーノードにアクセスするのに適切な親ノードのロックがありません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OBJM_54515	要約ツリーのロック順序が不正です。
説明:	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OBJM_54538	リポジトリ<リポジトリ名>（データベース<データベース名>上）に接続できません。
説明：	リポジトリエージェントプロセスが、リポジトリに接続できませんでした。
ユーザの応答：	リポジトリデータベースが動作していることを確認します。以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。
OBJM_54543	データベースエラー: <データベースエラーメッセージ>。
説明：	データベースエラー。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するメッセージを確認します。また、データベース管理者に連絡してください。
OBJM_54544	リポジトリサービス内部エラー: エラー番号<エラー番号>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OBJM_54545	無効な rbrowser ノード ID <ID>のフェッチ要求を受信しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

ODL メッセージ

ODL_26001	Informatica Outer Join 構文が見つかりません。
説明：	ソース修飾子結合上書きまたは抽出上書きでカッコ（{}）を入力しましたが、カッコ内で Informatica ジョイン構文を使用していません。
ユーザの応答：	カッコを削除してデータベース固有のジョイン構文を使用するか、カッコ内に Informatica ジョイン構文を使用してください。
ODL_26002	Informatica Outer Join 構文エラー。
説明：	Integration Service は、ソース修飾子トランスフォーメーションのアウトージョイン構文でエラーを検出しました。
ユーザの応答：	エラーを修正してから、セッションを再度実行してください。セッションログで関連するメッセージを確認してください。
ODL_26003	LEFT キーワードの後に OUTER キーワードがありません。
説明：	レフトアウトージョインのジョイン構文から OUTER キーワードが省かれています。

ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。レフトアウタージョインを作成するには、キーワード LEFT OUTER JOIN を使用します。
ODL_26004	OUTER キーワードの後に JOIN キーワードがありません。
説明：	アウタージョインの構文から JOIN キーワードが省かれています。
ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。
ODL_26005	RIGHT キーワードの後に OUTER キーワードがありません。
説明：	ライトアウタージョインのジョイン構文から OUTER キーワードが省かれています。
ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。ライトアウタージョインを作成するには、キーワード RIGHT OUTER JOIN を使用します。
ODL_26006	INNER キーワードの後に JOIN キーワードがありません。
説明：	インナージョインの構文から JOIN キーワードが省かれています。
ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。インナージョインを作成するには、キーワード INNER JOIN を使用します。
ODL_26007	OUTER キーワードの前に LEFT あるいは RIGHT キーワードがありません。
説明：	アウタージョインのジョイン構文から LEFT キーワードまたは RIGHT キーワードが省かれています。
ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。レフトアウタージョインを作成するには、キーワード LEFT OUTER JOIN を使用します。ライトアウタージョインを作成するには、キーワード RIGHT OUTER JOIN を使用します。
ODL_26008	複数の RIGHT OUTER JOIN はサポートされていません。
説明：	1つのジョイン構文で2つのライトアウタージョインを組み合わせています。1つのソース修飾子では1つのライトアウタージョインのみを使用してください。
ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。必要に応じて、ライトアウタージョインをレフトアウタージョインに変更してください。レフトアウタージョインは、1つのソース修飾子で複数使用できます。
ODL_26009	テーブル名とテーブル名の間にカンマがありません。
説明：	アウタージョイン構文の FROM 句で、複数のテーブル名を区切るカンマが省かれています。
ユーザの応答：	ソース修飾子で、ジョイン構文を修正してください。FROM 句内のテーブル名とテーブル名の間にカンマを入れてください。
ODL_26012	関数<関数名>で内部エラーが発生しました。データベースが正しい状態ではありません。
説明：	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ODL_26023	デッドロックエラーが検出されました。
説明：	データベースがデッドロックしました。
ユーザの応答：	データベース管理者に連絡してください。
ODL_26025	データベースからのソート順の取得でエラーが発生しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ODL_26026	ドライバーはこのデータタイプをサポートしていません。
説明：	データベースに未サポートのデータタイプを選択しました。
ユーザの応答：	データベースがサポートするデータタイプを選択してください。
ODL_26028	ファイル<ファイル名>が欠落しているか壊れています。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ODL_26035	SQLError への ODBC コールが失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ODL_26036	ODBC コール<ODBC コール>が失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
ODL_26045	DB2 環境ハンドルの確保でエラーが発生しました。
説明：	DB2 データベースエラーです。
ユーザの応答：	DB2 環境が正しく設定されていることを確認してください。また、データベース管理者に連絡してください。
ODL_26046	API ライブラリの一括ロード中にエラーが発生しました。
説明：	DB2 データベースエラーです。
ユーザの応答：	DB2 環境が正しく設定されていることを確認してください。また、データベース管理者に連絡してください。
ODL_26047	一括 API のインスタンスを確保できません。
説明：	DB2 データベースエラーです。
ユーザの応答：	DB2 環境が正しく設定されていることを確認してください。また、データベース管理者に連絡してください。

ODL_26060	致命的なエラー: Teradata からのエラーにより現在のトランザクションが強制終了されました。
説明:	Integration Service で次のいずれかの Teradata エラーがで検出されたため、現在のトランザクションが強制終了されました。 <ul style="list-style-type: none"> • 2801 Duplicate unique prime key error. • 2802 Duplicate row error. • 2803 Secondary index uniqueness violation. • 3604 Cannot place a null value in a NOT NULL field.
ユーザの応答:	Teradata エラーの原因になった行を削除して、セッションを再度実行してください。
ODL_26069	SQL OLE DB インスタンスの作成/初期化に失敗しました。理由<エラーコード>: <システムエラー>。
説明:	Microsoft SQL Server API 関数呼び出しが 1 つ以上失敗したため、リポジトリサービスまたは Integration Service が Microsoft SQL Server データベースに接続できませんでした。
ユーザの応答:	指定されている Microsoft SQL Server クラスがすべて適切にレジストリに登録されていることを確認してください。次に、oledb32.dll (Regsvr32 \Program Files\Common Files\System\Ole DB \oledb32.dll) を再度登録してください。返されたエラーコードとエラーメッセージから、このエラーの原因を判断してください。
ODL_26071	Graphic/vargraphic 型のパーティションキーは UNICODE データ移動が有効なサーバーでのみサポートされます。
説明:	ASCII モードで動作している Integration Service で、データベースのパーティション化を使用するセッションを実行しました。IBM DB2 ターゲットテーブルでは、Graphic カラムまたは Vargraphic カラムでパーティションキーを使用します。
ユーザの応答:	Integration Service の Unicode モードでセッションを実行します。
ODL_26095	BigInt パーティションキータイプは高精度モードでのみ使用できます。
説明:	IBM DB2 ターゲットにデータをロードするセッションがデータベースのパーティション化のために設定され、ターゲットテーブルのパーティションキーは BigInt カラムですが、セッションで高精度が確立されていません。
ユーザの応答:	セッションの高精度を有効にするか、ターゲットテーブルの BigInt カラムでないパーティションキーを選択してください。
ODL_26111	高可用性のライセンスがありません。データベース接続<接続名>用に指定したレジリエンスタイムアウトが無視されています。
説明:	接続の再リトライ期限がデータベース接続オブジェクト内に設定されているため、高可用性オプションを選択する必要はありません。再試行期間が無視されました。
ユーザの応答:	なし。

ODL_26113	バルクモードパラメータ数=<パラメータ数>が、サポートされているパラメータ数である<パラメータ数>個を超えました。
説明:	DB2BulkModeParameters カスタムプロパティに指定されたパラメータ数が 4 を超えています。
ユーザの応答:	DB2BulkModeParameters カスタムプロパティで指定されたパラメータ数が 4 以下であることを確認します。
ODL_26114	<値>は、DB2BulkModeParameters カスタムプロパティの有効なパラメータではありません。
ユーザの応答:	DB2BulkModeParameter カスタムプロパティで、DATABUFFER、CPUPARALLELISM、WARNINGCOUNT、または FILETYPEMODE の中から 1 つ以上の有効なパラメータを使用していることを確認します。
ODL_26115	<値>は、DB2BulkModeParameters カスタムプロパティの有効なキー値ペアではありません。
説明:	DATABUFFER、CPUPARALLELISM または WARNINGCOUNT の値が正しく指定されていません。
ユーザの応答:	DATABUFFER、CPUPARALLELISM または WARNINGCOUNT の値が整数であることを確認してください。
ODL_26116	FILETYPEMOD パラメータでは、文字列値の先頭と末尾に一重引用符が必要です。
ユーザの応答:	FILETYPEMOD パラメータの最初と最後に一重引用符があることを確認してください。例えば、FILETYPEMOD を‘文字列’のように入力してください。
ODL_26138	アダプタ[[0]] (オペレーティングシステム[[1]]) のランタイム OSGi バンドルが見つかりませんでした。アダプタのランタイム OSGi バンドルをコピーし、plugin.xml ファイルで API の正しいエントリを設定していることを確認してください。
ユーザの応答:	INFA_HOME\plugins\dynamic\AdapterName\runtime でアダプタのランタイム OSGi バンドルをコピーしたことを確認してください。また、アダプタを実行するオペレーティングシステムの plugin.xml ファイルで API の正しいエントリを設定していることを確認してください。

OPT メッセージ

OPT_63005	エラー: セッション<トランスフォーメーション名>でプッシュダウンの最適化が失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

OPT_63006	ERROR: プッシュダウンの最適化で、PowerCenter のデータタイプ<データタイプ>と、データベース<データベース>のデータタイプを対応させることができませんでした。
説明:	Integration Service はデータタイプを正しくマップできませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OPT_63007	エラー: 設定パラメータ [\$\$PushdownConfig] の展開に失敗しました。
説明:	Integration Service は、\$\$PushdownConfig 設定パラメータを展開できませんでした。そのパラメータファイルが見つからなかったか、あるいは指定されたパラメータがこのパラメータファイル内に見つからなかったためです。
ユーザの応答:	パラメータファイルに正しいパスが格納され、ファイル内に \$PushdownConfig パラメータの値が指定されていることを確認します。
OPT_63008	エラー: 設定パラメータ [\$\$PushdownConfig] に無効な値が含まれています。
説明:	Integration Service は \$\$PushdownConfig 設定パラメータを展開できませんでした。このパラメータのファイルが \$\$PushdownConfig パラメータに無効な値を指定しています。
ユーザの応答:	パラメータファイルが、\$\$PushdownConfig 設定パラメータに有効な値を指定していることを確認します。
OPT_63009	ERROR: タイムスタンプのパース時に内部エラーが発生したため、ソース側でのプッシュダウンの最適化はトランスフォーマーメーション<トランスフォーマーメーション名>で停止します。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
説明:	タイムスタンプのパース中に内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OPT_63014	マッピングにパイプラインブランチが過剰に含まれているため、ソースに対するプッシュダウンの最適化がトランスフォーマーメーション<トランスフォーマーメーション名>で停止します。
説明:	マッピングに 64 個を超える 2 方向へのブランチ、43 個の 3 方向へのブランチ、または 32 個の 4 方向へのブランチが含まれています。Integration Service は、マッピングのすべてのブランチをデータベースにプッシュする SQL を生成できません。
ユーザの応答:	なし。

OPT_63015	マッピングにパイプラインブランチが過剰に含まれているため、ターゲットに対するプッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	マッピングに 64 個を超える 2 方向へのブランチ、43 個の 3 方向へのブランチ、または 32 個の 4 方向へのブランチが含まれています。Integration Service は、マッピングのすべてのブランチをデータベースにプッシュする SQL を生成できません。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63021	プッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。そのトランスフォーメーションに複数のターゲットに接続されているためです。
説明：	ターゲット側のプッシュダウンの最適化を行うために、複数のターゲットに 1 つのトランスフォーメーションをプッシュしようとした。Integration Service は、それらの両方のターゲットにトランスフォーメーションをプッシュする SQL を生成できません。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63022	プッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します (ポートがアップストリームトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>からの値に依存していないため)。
説明：	アップストリーム出力ポート値を使用しない式を作成しました。Integration Service では、使用する値を指定できないため、アップストリームトランスフォーメーションの出力ポートを使用しない式の SQL 文を生成できません。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63070	ソースが再パーティションポイントであり、パーティションタイプがハッシュ自動キーまたはパススルーではないため、ソースに対するプッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	パーティション化されたトランスフォーメーションへのトランスフォーメーションロジックをデータベースにプッシュするには、このパーティションタイプがハッシュ自動キーまたはパススルーでなければなりません。パーティションタイプがハッシュ自動キーの場合、ソースはキーの範囲でパーティション化する必要がありますが、このキー範囲はギャップもオーバーラップもありません。
ユーザの応答：	このトランスフォーメーションのパーティションタイプをハッシュ自動キーまたはパススルーに変更してください。

OPT_63072	ソースがキーの範囲でパーティション化されていないため、ソースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポイント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	トランスフォーメーションはハッシュ自動キーパーティションを使用していますが、ソースはキー範囲でパーティション化されていません。パーティションがハッシュ自動キータイプの場合、ソースもキー範囲パーティション化に設定する必要があります。
ユーザの応答：	ソースをキー範囲パーティション化に設定してください。
OPT_63076	ソースにおいて特定パーティションのキー範囲の終了位置が次のパーティションのキー範囲の開始位置と一致しないため、ソースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポイント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	ソースをキー範囲パーティション化に設定しましたが、キー範囲の終了位置が次のパーティションのキー範囲の開始位置と一致することを確認しませんでした。各パーティションのキー範囲の終了位置が次のパーティションのキー範囲の開始位置と同じ位置になるようにする必要があります。そうすれば、次のパーティションと重複しません。
ユーザの応答：	キー範囲の開始位置または終了位置を変更して、パーティションのキー範囲の終了位置が次のパーティションの開始位置と同じになるようにしてください。
OPT_63077	ソースにパーティション単位でユーザー定義フィルタがあるため、ソースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポイント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	ソース修飾子トランスフォーメーションでユーザー定義の重複しないフィルタ条件を追加しました。複数のパーティションで別個のフィルタ条件を使用します。異なるユーザー定義フィルタを使用する場合、Integration Service はトランスフォーメーションロジックをソースにブッシュできません。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63078	アップストリームのアグリゲータトランスフォーメーションが集計キーで適切にパーティション化されていないため、ソースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポイント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	先行するアグリゲータトランスフォーメーションに対して設定された GroupBy ポートは、キー範囲パーティションに対して指定されたパーティションキーとは異なります。GroupBy ポートとパーティションキーは一致しなければなりません。
ユーザの応答：	GroupBy ポートとパーティションキーを一致するように設定してください。

OPT_63079	アップストリームのソータトランスフォーメーションが識別 ソートキーで適切にパーティション化されていないため、ソ ースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポ イント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	先行するソータトランスフォーメーションに対して設定されたソート キーは、キー範囲パーティションに対して指定されたパーティション キーと異なります。ソートキーとパーティションキーは一致しなけれ ばなりません。
ユーザの応答：	ソートキーとパーティションキーを一致するように設定します。
OPT_63080	アップストリームのジョイナトランスフォーメーションが結 合キーで適切にパーティション化されていないため、ソース に対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポイン ト<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	先行するジョイナトランスフォーメーションに対して設定されたジョ イン条件は、キー範囲パーティションに対して指定されたパーティシ ョンキーと異なります。ジョイン条件とパーティションキーは一致し なければなりません。
ユーザの応答：	ジョイン条件とパーティションキーを一致するように設定してくださ い。
OPT_63081	ダウンストリームのアグリゲータトランスフォーメーション が集計キーで適切にパーティション化されていないため、ソ ースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポ イント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	先行するアグリゲータトランスフォーメーションに対して設定された GroupBy ポートは、キー範囲パーティションに対して指定されたパ ーティションキーと異なります。GroupBy ポートとパーティション キーは一致しなければなりません。
ユーザの応答：	GroupBy ポートとパーティションキーを一致するように設定してく ださい。
OPT_63082	ダウンストリームのソータトランスフォーメーションが識別 ソートキーで適切にパーティション化されていないため、ソ ースに対するブッシュダウンの最適化が再パーティションポ イント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	先行するソータトランスフォーメーションに対して設定されたソート キーは、キー範囲パーティションに対して指定されたパーティション キーと異なります。ソートキーとパーティションキーは一致しなけれ ばなりません。
ユーザの応答：	ソートキーとパーティションキーを一致するように設定します。

OPT_63083	ダウンストリームのジョイナトランスフォーメーションが結合キーで適切にパーティション化されていないため、ソースに対するプッシュダウンの最適化が再パーティションポイント<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	先行するジョイナトランスフォーメーションに対して設定されたジョイン条件は、キー範囲パーティションに対して指定されたパーティションキーと異なります。ジョイン条件とパーティションキーは一致しなければなりません。
ユーザの応答：	ジョイン条件とキー範囲パーティションを一致するように設定してください。
OPT_63102	SQL オーバーライド^①が含まれており、ビューの作成が有効になっていないため、プッシュダウンの最適化がソース修飾子トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	SQL オーバーライドを含むセッションをプッシュダウンの最適化に設定しましたが、ビューを作成するようにセッションを設定しませんでした。
ユーザの応答：	SQL オーバーライドを含むセッションをプッシュダウンの最適化に設定する場合、ビューを作成するようにセッションを設定してください。セッションプロパティの [プロパティ] タブでこの設定を行ってください。
OPT_63106	SQL オーバーライドがすべてのパーティションではなく一部のパーティションのみに指定されているため、プッシュダウンの最適化がソース修飾子トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	SQL オーバーライドを含むセッションをプッシュダウンの最適化に設定する場合、そのセッションのすべてのパーティションに SQL オーバーライドを設定する必要があります。
ユーザの応答：	セッションのすべてのパーティションに SQL オーバーライドを設定してください。
OPT_63107	Informatica の結合構文で SQL オーバーライドが含まれているため、プッシュダウンの最適化がソース修飾子トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	SQL オーバーライドに Informatica の結合構文が含まれています。Integration Service で SQL オーバーライドを処理するビューを作成するため、この構文にソースデータベースとの互換性が必要になります。
ユーザの応答：	SQL オーバーライドを作成する際は、ソースのデータベース構文を使用します。

OPT_63108	Informatica の結合構文でユーザー定義の結合が含まれているため、プッシュダウンの最適化がソース修飾子トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	ユーザー定義の結合に Informatica の結合構文が含まれています。Integration Service が結合のトランスフォーメーションロジックをソースデータベースにプッシュするため、この構文にソースデータベースとの互換性が必要になります。
ユーザの応答：	ユーザー定義結合を作成する場合は、ソースデータベースの構文を使用します。
OPT_63120	アップストリームのアグリゲータトランスフォーメーションがあるため、プッシュダウンの最適化がアグリゲータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	このアグリゲータトランスフォーメーションは、パイプライン内の 2 次アグリゲータトランスフォーメーションです。Integration Service は、パイプライン内の複数のアグリゲータトランスフォーメーションに対して SQL 文を生成できません。2 つの連続したアグリゲータトランスフォーメーションに対して生成された SQL がネストした集計関数となると、データベースで処理できないため、このエラーが発生します。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63131	入力パイプラインにアグリゲータトランスフォーメーションがあるため、プッシュダウンの最適化がジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明：	アグリゲータトランスフォーメーションが入力パイプラインに存在しています。データベースで結合動作を実行した後に集計動作を実行すると、Integration Service はアグリゲータトランスフォーメーションのダウンストリームであるジョイナトランスフォーメーションに SQL 文を生成できません。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63133	プッシュダウンの最適化がジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。ジョイナトランスフォーメーションで外部結合が設定されていて、マスターソースによって複数のテーブルが結合されるためです。
説明：	マスタソースは複数のテーブルを結合しています。Integration Service では、生成した SQL で、外部結合されている複数のテーブルを結合することはできません。
ユーザの応答：	なし。

OPT_63147	アグリゲータトランスフォーメーションのダウストリームであるため、プッシュダウンの最適化がルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションは、パイプライン内のアグリゲータトランスフォーメーションからのダウストリームです。 Integration Service は、アグリゲータトランスフォーメーションからのダウストリームであるルックアップトランスフォーメーションに SQL 文を生成できません。
ユーザの応答:	なし。
OPT_63152	プッシュダウンの最適化がソータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します(識別キー<ポート名>が使用されているダウストリームではないため)。
説明:	識別キーがダウストリームで使用できない場合、Integration Service は識別ソータ用に設定されたソータトランスフォーメーションに SQL を生成できません。
ユーザの応答:	なし。
OPT_63157	ソースで異なるデータベース接続を使用しているため、プッシュダウンの最適化が共有体トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。
説明:	共有体トランスフォーメーションは、異なるデータベースからのソースを結合するか、異なるデータベース接続を使用するソースを結合します。
ユーザの応答:	共有体トランスフォーメーションが同じデータベースからのソースを結合するときは、セッションプロパティで同じデータベース接続を指定してください。
OPT_63170	エラー: プッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します。このトランスフォーメーションには無効な式が含まれているためです。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
OPT_63175	エラー: プッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します (マッピングパラメータ<マッピングパラメータ名>を展開できないため)。
説明:	トランスフォーメーションに、展開できないマッピングパラメータが含まれています。パラメータファイルが壊れている可能性があります。パラメータファイルへのパスが無効な可能性があります。あるいは、パラメータファイル名が無効な可能性があります。
ユーザの応答:	パラメータファイル、パラメータファイルへのパス、またはパラメータファイル名を変更してください。

OPT_63177	プッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します（式<式の名前>を<パラメータ名>パラメータを指定してデータベースにプッシュできないため）。
説明：	式にはデータベースでサポートされていないデータタイプを表すパラメータが使用されています。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63193	ターゲットに対するプッシュダウンの最適化がトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で停止します（式<式の名前>ではパラメータ<パラメータ名>に対してブール式を使用するため）。
説明：	数値式にはブールのサブ式が含まれています。SQL では、数値とブール値に互換性はありません。ブール式を数値式に変換するには、データベースに Case 文が必要になります。変換すると、ターゲット側でプッシュダウンの最適化を実行できません。
ユーザの応答：	なし。
OPT_63205	実行時にセッションのパーティション化を試行してエラーが発生しました。
説明：	Integration Service は、セッションを動的にパーティション化できませんでした。
ユーザの応答：	セッションログで以前のメッセージを参照して原因を判断します。
OPT_63206	無効なパーティションカウント<カウント>。
説明：	パーティションの数に応じて動的パーティションを設定しても、属性に有効な値が含まれていません。
ユーザの応答：	\$DynamicPartitionCount セッションパラメータにパーティションの数を設定するか、1 より大きい数を入力してください。
OPT_63207	パーティションカウントは 1 です。動的パーティションは無効になりました。
説明：	[パーティション数] セッション属性は 1 です。セッションは 1 つのパーティションで実行されます。
ユーザの応答：	パーティションの数に 1 を超える数を設定するか、パーティション化の方法を変更してください。
OPT_63213	データベースパーティション情報<データベース名>の取得中にエラーが発生しました。
説明：	データベースパーティション化を使用している場合、Integration Service は、SQL クエリを生成して各データベースパーティションのデータにアクセスします。データベースシステムカタログの Integration Service クエリーは、失敗しました。
ユーザの応答：	以前のメッセージを参照して、データベースにアクセスできなかった理由を判断してください。

OPT_63214	パーティション作成時にエラーが発生しました。
説明：	Integration Service でデータベースパーティション化を使用している場合、パーティション ID とパーティション名は取り出せません。
ユーザの応答：	以前のメッセージを参照して、パーティションにアクセスできない理由を判断してください。
OPT_63215	セッション属性のパーティション化でエラーが発生しました。
説明：	Integration Service は、動的パーティションにパーティションレベル属性を作成できませんでした。
ユーザの応答：	動的パーティションの属性を作成するとき、Integration Service で使用するセッションパラメータに有効な値を入力していることを確認してください。パーティションレベル属性には、ソース、ターゲット、および拒否ファイル名と場所が含まれています。
OPT_63216	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に対してキー範囲のパーティション化でエラーが発生しました。
説明：	キー範囲パーティション化を使用していると、Integration Service は、トランスフォーメーションに定義したキー範囲をパーティション化できません。
ユーザの応答：	キー範囲に空白や重複の範囲がないことを確認してください。
OPT_63217	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>では、パーティション化できないデータタイプのキー範囲が使用されています。
説明：	キー範囲パーティションのキーは、動的なパーティション化セッションの番号または日付にする必要があります。
ユーザの応答：	動的なパーティションを無効にするか、番号または日付のキータイプを変更してください。
OPT_63218	キー範囲が閉じていません。
説明：	開かれた範囲のパーティションキーの番号を使用するトランスフォーメーションに対して、動的パーティションを有効にできません。
ユーザの応答：	動的パーティションを無効にするか、キー範囲を閉じた番号の範囲に変更してください。
OPT_63219	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>では、動的パーティションで無効なパススルーパーティションが使用されています。
説明：	パススルーパーティションタイプを使用するリレーショナルソースに対して動的パーティションを有効にできません。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答：	動的パーティションを無効にするか、データベースのパーティションタイプを使用してください。

OPT_63220	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に、パーティション化されないユーザー定義の SQL が指定されています。
説明：	ユーザー定義の SQL が指定されたトランスフォーメーションで、セッションの動的パーティションを有効化しました。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答：	動的パーティションを無効にするか、ユーザー定義の SQL を削除してください。
OPT_63221	ソース修飾子トランスフォーメーションからの 1 つ以上のトランスフォーメーションアップストリームをパーティション化できないため、ソース修飾子トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化されません。
説明：	パーティションの数は、マッピング内のパイプライン全体にわたって一致している必要があります。Integration Service が、パイプライン内のトランスフォーメーションを動的パーティション化できない場合、パイプラインはパーティション化はされません。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答：	動的パーティション化を無効にします。
OPT_63222	SDK リーダーの動的パーティションがサポートされていないため、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化されません。
説明：	SDK ソースを含むセッションの動的パーティションを有効にしました。SDK と PowerExchange のソースおよびターゲットに対して、動的パーティションを有効にできません。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答：	動的パーティション化を無効にします。
OPT_63223	SDK ライタの動的パーティションがサポートされていないため、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化されません。
説明：	SDK ターゲットを含むセッションの動的パーティションを有効にしました。SDK と PowerExchange のソースおよびターゲットに対して、動的パーティションを有効にできません。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答：	動的パーティション化を無効にします。
OPT_63224	XML リーダーの動的パーティションがサポートされていないため、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化されません。
説明：	XML ソーストランスフォーメーションを含むパイプラインに対して動的パーティションを有効にしました。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答：	動的パーティション化を無効にします。

OPT_63225	XML ライタの動的パーティションがサポートされていないため、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化されません。
説明:	XML ターゲットトランスフォーメーションを含むパイプラインに対して動的パーティションを有効にしました。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答:	動的パーティション化を無効にします。
OPT_63226	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化されません (パーティション化できる属性<属性名>にユーザーが指定した値があるため)。
説明:	パーティションレベルの属性に値を入力すると、Integration Service ではトランスフォーメーションをパーティション化しません。
ユーザの応答:	カスタムトランスフォーメーションに動的パーティションを使用するには、参照した属性をクリアしてください。その他のトランスフォーメーションについては、キャッシュディレクトリをデフォルトの \$PMCacheDir に設定してください。
OPT_63227	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>はパーティション化できません。
説明:	パーティション化不可能なトランスフォーメーションを含むセッションに対して、動的パーティションを有効にしました。デフォルトでは、セッションは 1 つのパーティション内で実行されます。
ユーザの応答:	動的パーティションを無効にするか、パーティション化不可能なトランスフォーメーションを変更してください。
OPT_63229	パラメータ<パラメータ名>の展開中にエラーが検出されたため、動的パーティションに使用するパーティション数を決定できません。
説明:	Integration Service は、作成するパーティションの数を決定できませんでした。
ユーザの応答:	\$DynamicPartitionCount セッションパラメータに 1 より大きい数が含まれていることを確認してください。
OPT_63234	動的パーティションが次のシステムエラーのために CPU 数の検出に失敗しました: <エラー>。
説明:	致命的なエラーが発生しました。Integration Service がグリッド上で実行している場合は、プリペアラール DTM プロセスを実行したノードで致命的なエラーが発生しました。
ユーザの応答:	関連メッセージのセッションログを確認するか、Informatica Global Customer Support に連絡してください。
OPT_63282	ソース側のプッシュダウンの最適化はパーティションポイント<パーティション名>で停止します。
説明:	Integration Service は、プッシュダウンの最適化がこのパーティションポイントで停止した理由を特定できません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

第 16 章

P メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [パーサーのメッセージ, 319](#) ページ
- [PCCL メッセージ, 320](#) ページ
- [PCSF メッセージ, 323](#) ページ
- [PETL メッセージ, 341](#) ページ
- [PMF メッセージ, 345](#) ページ
- [PMJVM メッセージ, 348](#) ページ
- [PR メッセージ, 348](#) ページ
- [PWX メッセージ, 355](#) ページ
- [PWXCMD メッセージ, 357](#) ページ
- [PWXLog のメッセージ, 360](#) ページ
- [PWXNative のメッセージ, 360](#) ページ
- [PWXPC メッセージ, 361](#) ページ

パーサーのメッセージ

Parser_34300 *file_name* のパースに失敗しました。このメタデータは読み取れません。

説明： メタデータファイルに構文エラーがあり、読み取ることができません。

システムのアクション： 処理を終了します。
ン：

ユーザの応答： ファイルのエラーを修正して、コマンドを再実行します。

Parser_34301 **パーサーから返されたエラーメッセージ**

説明： コピーブックのパース中にエラーが発生しました。

システムのアクション： 処理を終了します。
ン：

ユーザの応答： エラーを修正して、コマンドを再実行します。

PCCL メッセージ

PCCL_97001	接続プロパティ<プロパティ名>を取得できません。
説明：	内部エラー。PowerCenter リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97006	Integration Service が、ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のリカバリのサポートに失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97007	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続参照の取得に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97008	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続の取得に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97009	Integration Service が、ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続プロパティの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service がソースへの接続を初期化できません。接続属性が無効です。
ユーザの応答：	接続オブジェクト内の接続属性を確認してください。
PCCL_97010	セッションプロパティ<セッションプロパティ名>を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97011	Integration Service がソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のセッションプロパティの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service がセッションを初期化できません。ソース修飾子インスタンスのセッションプロパティが無効です。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97012	Integration Service が、ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のドライバの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service がセッションを初期化できません。ソース修飾子インスタンスのセッションプロパティが無効です。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

PCCL_97013	Integration Service が、ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のソースの初期化に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97014	リーダーのパーティション<パーティション>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明:	セッションプロパティのキャッシュフォルダが無効です。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、有効なキャッシュフォルダを指定してください。
PCCL_97015	Integration Service パーティション<パーティション>が、リカバリの登録に失敗しました。
説明:	Integration Service は、そのセッションのリカバリを設定できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97019	メッセージをフェッチしているときに致命的なエラーが発生しました。
説明:	Integration Service は、ソースを読み込む際に、エラーを検出しました。 サードパーティ製アプリケーションが、エラーを検出しました。
ユーザの応答:	詳細については、直前のエラーメッセージを参照してください。
PCCL_97020	Integration Service パーティション<パーティション>が、リアルタイムフラッシュポイントでのチェックポイントのクローズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、リアルタイムフラッシュ待ち時間終了時に、メッセージをターゲットにコミットできませんでした。 セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97021	Integration Service パーティション<パーティション>が、EOFでのチェックポイントのクローズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、終了条件に達した際に、メッセージをターゲットにコミットできませんでした。 セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97022	Integration Service パーティション<パーティション>が、メッセージのキャッシュに失敗しました。
説明:	Integration Service はメッセージをキャッシュできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

PCCL_97023	キャッシュメッセージのデシリアライズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がリカバリキャッシュからメッセージを読み込めませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97024	Integration Service パーティション<パーティション>が、キャッシュ内の最後にキャッシュされたメッセージを切り詰めました。
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。Integration Service はキャッシュ内の最後のメッセージを切り詰めました。
ユーザの応答:	なし。
PCCL_97025	Integration Service パーティション<パーティション>が、メッセージキャッシュを最後にシリアライズされたメッセージに切り詰めるのに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はキャッシュ内の最後のメッセージを切り詰められませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97026	Integration Service パーティション<パーティション>が、キャッシュのフラッシュに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がトランザクションをロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97027	Integration Service は外部データソースに接続できませんでした。
説明:	Integration Service がサードパーティ製アプリケーションに接続できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、直前のエラーメッセージを参照してください。
PCCL_97028	Integration Service パーティション<パーティション>が、リカバリの登録解除に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97029	Integration Service パーティション<パーティション>が、キャッシュされたメッセージの読み取りに失敗しました。
説明:	Integration Service はキャッシュされたメッセージを読み出すことができませんでした。キャッシュに不整合がある可能性があります。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

PCCL_97030	キャッシュメッセージのシリアルライズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、リカバリキャッシュにメッセージを書き込めませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCCL_97031	リーダーのパーティション<パーティション>のキャッシュフォルダ属性をフェッチできません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97033	Integration Service が、ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のメタデータエクステンションの初期化に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCCL_97034	セッションのエラーしきい値に達しました。エラー検出数が、しきい値<エラーしきい値>を超えました。
説明:	Integration Service が、セッションプロパティで設定したエラーしきい値に到達しました。
ユーザの応答:	データ内のエラーを取り除きます。 エラーしきい値を大きくします。

PCSF メッセージ

PCSF_10004	<ユーザー名>の認証に失敗しました。理由: <エラーメッセージ>。
説明:	指定されたユーザーの認証に失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージの詳細情報から問題を解決してください。
PCSF_10005	<ユーザー名>として<オブジェクト名>に<アクティビティ>アクセスしようとしたが、失敗しました。理由: <エラーテキスト>。
説明:	指定されたオブジェクトにアクセスするコマンドを実行しようとした。コマンドラインプログラムがこのオブジェクトにアクセスできないため、コマンドを実行できませんでした。
ユーザの応答:	コマンドで指定されたユーザーがこのオブジェクトの権限を持っていることを確認してください。

PCSF_10006	Integration Service Ref が指定されていません。
説明:	Integration Service の参照が見つからないため、SAP BW サービスの検証に失敗しました。
ユーザの応答:	SAP BW サービスに、Integration Service を設定してください。
PCSF_10007	リポジトリ<リポジトリ名>に接続できません。理由: <エラーテキスト>。
説明:	リポジトリサービスが、リポジトリへの接続中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正してください。
PCSF_10013	domains.infa ファイルがシステムプロパティに定義されていません。
説明:	ドメインとの通信に必要な domains.infa ファイルの位置を特定できませんでした。
ユーザの応答:	内部エラー。Informatica Services の起動を再試行してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCSF_10015	ドメイン名またはホスト名とポート番号がないため、リクエストを処理できません。
説明:	コマンドには、ドメイン名またはホスト名とポート番号がコマンドオプションとして入力されている必要があります。ドメイン名、ホスト名、ポート番号のどれも入力されていませんでした。
ユーザの応答:	ドメイン名またはホスト名とポート番号をコマンドオプションとして入力してください。
PCSF_10017	<URL>から応答を受信できませんでした。理由: <エラーテキスト>。
説明:	PowerCenter クライアントは、この URL のサービスからの応答を受信しませんでした。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正してください。
PCSF_10019	サービス<サービス名>の操作<操作名>が失敗しました。理由: <エラーテキスト>。
説明:	Service Manager がある操作を試みました。エラーが発生したため、操作に失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正したら、再度操作してください。
PCSF_10020	ファイル<ドメインファイル名>に書き込めません。
説明:	domains.infa が読み取り専用ファイルになっているか、利用可能なディスク容量が不足しています。
ユーザの応答:	domains.infa ファイルが読み取り専用ではないことと、利用可能なディスク容量が十分あることを確認してください。

PCSF_10024	ドメイン<ドメイン名>に、サービス<サービス名>をルックアップするために接続しようとしたが、タイムアウトしました。
説明:	PowerCenter クライアントは、レジリエンスタイムアウトの期間内にドメインに接続できませんでした。
ユーザの応答:	ドメインが動作していることを確認して、ドメインに再接続してください。ドメインが動作していない場合は、ドメインの管理者に依頼して PowerCenter Service を開始してもらいます。
PCSF_10025	メッセージをパースできません:<エラーテキスト>。
説明:	Service Manager はメッセージに不整合がある内容での応答を受け取りました。その結果、操作が失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正してください。
PCSF_10027	ドメイン<名前>に対するゲートウェイ接続が見つかりません。
説明:	コマンドラインプログラムは、コマンドに指定されたドメインを見つけられませんでした。
ユーザの応答:	このドメインが存在していて、ドメイン名が正確に入力されていることを確認してください。
PCSF_10028	サービス<サービス名>の操作<操作名>に回答できません:<エラーテキスト>。
説明:	Service Manager がある操作を試みました。エラーが発生したため、操作に失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正したら、再度操作してください。
PCSF_10039	リンクドメイン<リンクドメイン名>には、最低 1 つのゲートウェイを指定する必要があります。
説明:	ゲートウェイが指定されていなかったため、リンクされたドメインの検証が失敗しました。
ユーザの応答:	少なくとも 1 つのゲートウェイを指定していることを確認してください。
PCSF_10060	値<値>が最大長<最大長>を超えています。
説明:	値の長さが最大長を超えています。
ユーザの応答:	値の長さを短くして、最大長より小さくなるようにしてください。
PCSF_10081	<ノードまたはドメイン>の設定ファイル<メタデータファイル名>をデシリアライズできません。
説明:	Service Manager に矛盾したデータが含まれています。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PCSF_10095	デシリアライゼーションで予期しないトークンを検出しました。
説明:	内部エラー。オブジェクトの読み込み中に、予期しないトークンが検出されました。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCSF_10131	同じライセンスキーが以前に適用されています。
説明:	既に追加されている差分キーを追加しようとしてしました。
ユーザの応答:	追加オプションを有効にするには、異なる差分キーを使用してください。
PCSF_10132	1つのライセンスに複数のオリジナルキーを適用することはできません。既存のライセンスを更新するには、差分キーを適用してライセンスファイルを選択してください。
説明:	各ライセンスには元のキーが1つ必要です。同一ライセンスに複数の元のキーを適用することはできません。既存のライセンスを更新する場合は、差分キーを使用する必要があります。ライセンスを作成するには、元のキーを使用する必要があります。
ユーザの応答:	既存のライセンスに差分キーを適用して、ライセンスを更新します。 元のキーを使用して新しいライセンスを作成します。
PCSF_10133	オリジナルキーの発行日は、差分キーの発行日より前でなくてはなりません。
説明:	各差分キーは、元のキーの後に発行する必要があります。
ユーザの応答:	有効な差分キーを入手する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10135	ライセンスキーを復号化できません。
説明:	ライセンスキーファイルが読み込めません。
ユーザの応答:	新しいライセンスキーのファイル入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10136	ライセンスが無効です。ライセンスサービスがライセンスの無効な属性値を検出しました。
説明:	適切に暗号化されていたため、指定されたキーは検証できませんでした。
ユーザの応答:	新しいライセンスキーのファイル入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10137	ライセンスが無効です。ライセンスサービスが、Begin Date 属性の無効な値<開始日の値>を検出しました。
説明:	ライセンスが無効です。ライセンスファイルに Begin Date 属性が検出されると、ライセンスは無効です。
ユーザの応答:	新しいライセンスキーのファイル入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

PCSF_10138	ライセンスが無効です。ライセンスサービスが、Expiry Date 属性の無効な<有効期限日の値>を検出しました。
説明：	このライセンスファイルの Expiry Date 属性は無効です。
ユーザの応答：	新しいライセンスキーのファイルを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10139	ライセンスが無効です。ライセンスサービスが、Issue Date 属性の無効な値<発行日の値>を検出しました。
説明：	ライセンスファイルの Issue Date 属性は無効です。
ユーザの応答：	新しいライセンスキーのファイルを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10140	ライセンスが無効です。CPU 属性に無効な値<CPU 数>が、ライセンスサービスに検出されました。
説明：	ライセンスファイルの CPU 属性が無効です。
ユーザの応答：	新しいライセンスキーのファイルを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10141	ライセンスが無効です。リポジトリ属性に無効な値<リポジトリ数>が、ライセンスサービスに検出されました。
説明：	リポジトリの数が無効であるため、Service Manager がライセンスの検証に失敗しました。
ユーザの応答：	新しいライセンスキーのファイルを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10304	URL<URL>に接続できないので、操作<操作名>（サービス<サービス名>）を実行できません。
説明：	クライアントまたはサービスが URL に接続して操作を実行しようとして、クライアントまたはサービスがレジリエンスタイムアウトの期間内に URL に接続できなかったため、操作が失敗しました。
ユーザの応答：	URL のホスト名とポート番号を確認して、操作を再試行してください。
PCSF_10305	ゲートウェイ<ノードアドレス>に接続できないので、サービス<サービス名>をルックアップできません。
説明：	PowerCenter コンポーネントは、ドメインのレジリエンスタイムアウトの期間内で、ゲートウェイノードにある Service Manager に接続してサービスをルックアップすることはできませんでした。
ユーザの応答：	ゲートウェイノードが動作していることを確認してください。
PCSF_10306	サービス<サービス名>の操作<操作名>は中断されました。
説明：	サービスは操作を完了できませんでした。Service Manager がシャットダウン中のため、このエラーが発生する可能性があります。
ユーザの応答：	ノードをリスタートしてください。

PCSF_10322	ログサービスに記録している際に、次のエラーが発生しました: <エラーテキスト>。
説明:	表示されたオペレーティングシステムエラーのため、ログマネージャがログイベントを処理できません。例えば、共有ファイルシステムが使用できない可能性があります。
ユーザの応答:	ノードのログファイルに記録されたエラーを修正してください。ノードのログファイルは、server\tomcat\logs ディレクトリに配置されています。
PCSF_10325	失敗したログ試行の数がエラーしきい値を超えました。保証されたメッセージを無効にしています。
説明:	ログマネージャがログイベントを処理しているときに発生したエラーの数が多すぎます。
ユーザの応答:	ノードのログファイルに記録されたエラーを修正してください。ノードのログファイルは、server\tomcat\logs ディレクトリに配置されています。
PCSF_10326	保証されたメッセージファイルの生成中に、次のエラーが発生しました: <エラーテキスト>。
説明:	表示されたオペレーティングシステムエラーのため、アプリケーションサービスプロセスが保証されたメッセージ配信ファイルを作成できませんでした。例えば、共有ファイルシステムが使用できない可能性があります。
ユーザの応答:	オペレーティングシステムエラーの修正を試みます。
PCSF_10327	保証されたメッセージファイル<ファイル名>に書き込み中に、次のエラーが発生しました: <エラーテキスト>。
説明:	表示されたオペレーティングシステムエラーのため、アプリケーションサービスプロセスが保証されたメッセージ配信ファイルにログイベントを書き込むことができませんでした。例えば、共有ファイルシステムが使用できない可能性があります。
ユーザの応答:	オペレーティングシステムエラーの修正を試みます。
PCSF_10336	差分キーのデプロイメントタイプがオリジナルキーのものと異なります。ライセンスを更新するには、ライセンスの作成時に使用した元のキーと同じデプロイメントのタイプを持つ差分キーを使用してください。
説明:	差分キーは、ライセンスの作成時に使用した元のキーと異なるデプロイメントのタイプを使用します。
ユーザの応答:	正しいデプロイメントのタイプを持つ新しい差分ライセンスキー入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

PCSF_10337	差分キーのディストリビュータがオリジナルキーものと異なります。ライセンスを更新するときは、ライセンスの作成時に使用した元のキーと同じディストリビュータが配布する差分キーを使用してください。
説明：	差分キーは、ライセンスの作成時に使用した元のキーと異なるディストリビュータ用になっています。ディストリビュータとは PowerCenter 製品を発行する組織のことです。
ユーザの応答：	正しいディストリビュータが配布する新しい差分ライセンスキーを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10338	差分キーの PowerCenter Edition がオリジナルキーものと異なります。ライセンスを更新するには、ライセンスの作成時に使用した元のキーと同じ PowerCenter 版で使用する差分キーを使用してください。
説明：	差分キーは、ライセンスの作成時に使用した元のキーと異なる版の PowerCenter 用になっています。
ユーザの応答：	正しい PowerCenter Edition 用の新しい差分ライセンスキーのファイル入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10339	差分キーのシリアル番号がオリジナルキーのものとは異なります。ライセンスを更新するには、ライセンスの作成時に使用した元のキーと同じシリアル番号を持つ差分キーを使用します。
説明：	差分キーは、ライセンスの作成時に使用した元のキーと異なるシリアル番号を使用しています。
ユーザの応答：	正しいシリアル番号を持つ新しい差分ライセンスキーのファイル入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10340	差分キーがオリジナルキーとは異なる PowerCenter バージョンを対象としています。ライセンスを更新するには、ライセンスの作成時に使用した元のキーと同じ PowerCenter のバージョンの差分キーを使用します。
説明：	差分キーは、ライセンスの作成時に使用した元のキーと異なる PowerCenter のバージョン用です。
ユーザの応答：	正しい PowerCenter バージョン用の新しい差分ライセンスキーを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_10341	差分キーでライセンスを作成することはできません。
説明：	差分キーからライセンスを作成しようとしてしました。
ユーザの応答：	ライセンスを作成するには、元のキーを使用する必要があります。
PCSF_10342	例外が発生しました:<エラーメッセージ>。
説明：	Service Manager にエラーが発生しました。

ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
PCSF_10353	アップグレード設定ファイルのパーズ中にエラーが発生しました:<エラーテキスト>。
説明：	アップグレードウィザードが PowerCenter Server 設定ファイルのリポジトリエージェント内でエラーを検出しましたが、ファイルを検証できませんでした。
ユーザの応答：	メッセージに示されたエラーを修正し、ファイルを再度検証してください。
PCSF_10354	設定ファイル<ファイル名>のサービスタイプを識別できません。ファイルが無効な設定ファイルである可能性があります。
説明：	アップグレードウィザードでは、設定ファイルがリポジトリエージェントまたは PowerCenter Server のどちらの設定ファイルか判断できません。リポジトリエージェント設定ファイルに、<RepositoryName>プロパティを含める必要があります。PowerCenter Server の設定ファイルには、<ServerName>プロパティを含める必要があります。
ユーザの応答：	設定ファイルの内容を修正して、再度ファイルを検証してください。 <i>pmserverexportreg</i> ユーティリティを使用して PowerCenter Server 設定ファイルを作成した場合、PowerCenter Server で動作しているマシンのレジストリに矛盾したデータが含まれている可能性があります。
PCSF_10355	設定ファイル<ファイル名>に必要なオプション<オプション名>がありません。
説明：	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルに必要なプロパティがないため、アップグレードウィザードで設定ファイルを検証できません。
ユーザの応答：	必要なプロパティを設定ファイルに追加して、再度ファイルを検証してください。
PCSF_10356	ファイル<ファイル名>に以外の拡張子が付いています。cfg 以外の拡張子が付いています。cfg 拡張子のファイルのみ作業をアップグレードしてください。
説明：	ノードの server/upgrade/cfgfiles ディレクトリ内の global_repo、local_repo、または PCServer のディレクトリにファイルを配置しました。ただし、拡張子が.cfg のリポジトリエージェントまたは PowerCenter の設定ファイルのみアップグレードできます。アップグレードウィザードでは、設定ファイルの検証もアップグレードもできません。
ユーザの応答：	このファイルがリポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルの場合は、ファイルの名前を正しい拡張子を付けて変更してください。このファイルが設定ファイルでない場合は、アップグレードディレクトリから削除して、エラーを無視してください。

PCSF_10357	ファイル<ファイル名>には、ドメイン<ドメイン名>にすでに存在しているサービス<サービス名>が含まれています。
説明：	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイル内の<RepositoryName>プロパティまたは<ServerName>プロパティは、ドメインのリポジトリサービス名または Integration Service 名と一致しています。このため、アップグレードウィザードでは設定ファイルをアップグレードできません。
ユーザの応答：	既にリポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルをアップグレードしている場合は、エラーを無視し、設定ファイルをアップグレードしないでください。設定ファイルを再度アップグレードする場合は、ドメインからサービスを削除して、ファイルを再度アップグレードしてください。
PCSF_10358	アップグレード設定ファイルのディレクトリがノード<ノード名>にありません。
説明：	リポジトリエージェントと PowerCenter Server の設定ファイルを含むノードを選択し、アップグレードウィザードを使用してアップグレードします。同じノード上に server/upgrade/cfgfiles ディレクトリは存在しません。このディレクトリはインストール後に削除されました。
ユーザの応答：	同じノードで server/upgrade/cfgfiles ディレクトリ下に適切な global_repo、local_repo、および PCServer ディレクトリを作成し、このディレクトリにリポジトリエージェントと PowerCenter Server の設定ファイルを配置してください。その後、ファイルを再び検証してください。
PCSF_10359	ファイル<ファイル名>のサービス<サービス名>は、アップグレード用に選択した他の設定ファイルにすでに存在しています。
説明：	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイル内の<RepositoryName>プロパティまたは<ServerName>プロパティの値が、同じノードの server/upgrade/cfgfiles ディレクトリにある別の設定ファイルの同じプロパティと一致しています。アップグレードするすべての設定ファイルには、<RepositoryName>プロパティまたは<ServerName>プロパティに対して異なる値が含まれている必要があります。アップグレードディレクトリにある設定ファイルが重複している可能性があります。
ユーザの応答：	設定ファイルに<RepositoryName>プロパティまたは<ServerName>プロパティの一意の値が含まれていることを確認して、再度ファイルを検証してください。
PCSF_10360	ファイル<ファイル名>に、リポジトリサービス<サービス名>と関連付けられている Integration Service<サービス名>の設定が含まれています。リポジトリサービスがドメイン<ドメイン名>に見つかりません。
説明：	PowerCenter Server の設定ファイルに、ドメイン内に対応するリポジトリサービスを持たない関連リポジトリが含まれています。PowerCenter Server をアップデートするには、アップグレードウィザードにリポジトリからの情報が必要です。そのため、アップグレードウィザードは Powercenter Server をアップグレードできません。

ユーザの応答：	関連リポジトリのリポジトリエージェントをアップグレードした後に、PowerCenter Server をアップグレードしてください。
PCSF_10361	Integration Service<サービス名>の設定は、リポジトリサービス<サービス名>に関連付けられています。リポジトリサービスは、ドメイン<ドメイン名>内、およびアップグレード用に選択した設定ファイルのリスト内にありません。
説明：	PowerCenter Server の設定ファイルに含まれる関連リポジトリには、ドメイン内またはアップグレードしたい任意のリポジトリエージェントの設定ファイル内で対応するリポジトリサービスがありません。アップグレードウィザードは、関連するリポジトリに対応するアップグレード後のリポジトリサービスがないと、PowerCenter の設定ファイルをアップグレードできません。
ユーザの応答：	ドメインにアップグレード後のリポジトリサービスが含まれていること、または、アップグレードディレクトリに関連リポジトリに対応するリポジトリエージェントの設定ファイルがあることを確認してください。確認できない場合は、PowerCenter Server の設定ファイルをアップグレードディレクトリから削除してください。
PCSF_10374	<オブジェクト>の永続化に失敗しました。エラー<エラーメッセージ>。
説明：	表示されたデータベースエラーのため、PowerCenter がオブジェクトを作成できませんでした。
ユーザの応答：	データベースエラーを修正してください。
説明：	<i>infasetup</i> DefineDomain コマンドを使用して IBM DB2 上にドメインを作成しましたが、プライマリ表領域のデフォルトページサイズが小さすぎます。
ユーザの応答：	ドメイン設定データベースタイプが IBM DB2 である場合は、プライマリ表領域のデフォルトページサイズを 16K 以上にしてください。
PCSF_10386	オプション<オプション名>のパスワードが復号化できません。パスワードが間違っている可能性があります。前にインストールした PowerCenter を使用して、パスワードを再作成してからもう一度入力してください。
説明：	アップグレードウィザードでは、リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルに暗号化されているパスワードを解読できません。
ユーザの応答：	以前のバージョンの PowerCenter の <i>pmpasswd</i> を使用して、パスワードを暗号化します。設定ファイル内のパスワードを修正し、設定ファイルを再び有効にして、リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルを再度アップグレードします。
PCSF_10389	リポジトリエージェントの設定ファイル<設定ファイル名>が、PCServer ディレクトリ内にあります。PCServer ディレクトリの配下に必要なファイルは、PowerCenter Server 設定ファイルだけです。
説明：	リポジトリエージェントの設定ファイルが、正しいディレクトリにありません。

ユーザの応答：	リポジトリエージェントの設定ファイルを global_repo ディレクトリ、または local_repo ディレクトリに移動してください。
PCSF_10391	設定ファイルに、値が空の必須オプション<オプション名>が含まれています。
説明：	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルのプロパティには、対応する値がありません。
ユーザの応答：	設定ファイルのプロパティに値を追加して、設定ファイルを再度検証してアップグレードします。
PCSF_10392	<エラーテキスト>
説明：	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定にエラーが発生すると、アップグレードウィザードはこの設定ファイルをアップグレードできません。
ユーザの応答：	メッセージに示されたエラーを修正して、設定ファイルを再度検証してアップグレードします。
PCSF_10402	ログディレクトリ<共有ディスク>を検証できません。エラー<エラー>が発生したためです。
説明：	共有ディスクの権限が検証されませんでした。
ユーザの応答：	パスとディレクトリを確認します。ノード上で Informatica Services を開始するには、ディレクトリに書き込む許可が必要です。
PCSF_10404	ログディレクトリ<共有ディレクトリ>を作成できません。
説明：	共有ディレクトリを作成できません。共有ディレクトリが無効であるか、またはユーザーが権限を持っていません。
ユーザの応答：	パスとディレクトリを確認します。ノード上で Informatica Services を開始するには、ディレクトリに書き込む許可が必要です。
PCSF_10408	オプションに値が割り当てられていないため、行番号<行番号>でエラーが発生しました。
説明：	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルに、特定の行番号に関連する値を持たないプロパティが含まれています。
ユーザの応答：	設定ファイルのその行番号でプロパティの値を修正して、リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルを再度検証してアップグレードしてください。
PCSF_10410	PowerCenter Server の設定ファイル<設定ファイル名>が global_repo ディレクトリまたは local_repo ディレクトリ内にあります。これらのディレクトリの配下に必要なファイルは、リポジトリエージェント設定ファイルだけです。
説明：	PowerCenter Server の設定ファイルが、正しいディレクトリにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Server の設定ファイルを、PCServer ディレクトリに移動してください。

PCSF_10414	<エラーテキスト> 以前のバージョンの PowerCenter を使用してバックアップしたリポジトリコンテンツを、名前に有効な文字を含む新しいリポジトリにリストアします。次にアップグレードユーティリティを再実行します。
説明:	リポジトリエージェントの<RepositoryName>プロパティは、タブ文字、末尾のスペースまたは次のいずれかの文字を含みます: ?" :< * / \ .
ユーザの応答:	リポジトリをバックアップし、これらの文字を含まない名前を使用するリポジトリをリストアしてから、リポジトリエージェントの設定ファイルを再度アップグレードしてください。
PCSF_10421	アップグレード設定ファイルの解析中に、#<行番号>行目にエラーを検出しました。行末は、ブロックコメントの終了文字列「*/」にする必要があります。
説明:	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルでは、行の途中でブロックコメントの終了文字列「*/」が出現しますが、行末でのみ表示可能です。
ユーザの応答:	設定ファイルを修正し、コメント終了文字列を行末に配置してください。設定ファイルを再度検証してアップグレードします。
PCSF_10422	アップグレード設定ファイルの解析中にエラーが発生しました。#<行番号>行でブロックコメントの開始が検出されましたが、ブロックコメントの終了を表す終了文字列*/が見つかりませんでした。
説明:	リポジトリエージェントまたは PowerCenter Server の設定ファイルで終了していないコメントブロックを開始しました。
ユーザの応答:	設定ファイルを修正してコメントの終了文字列の位置を指定してください。設定ファイルを再度検証してアップグレードします。
PCSF_10423	ファイル<ファイル名>は、リポジトリエージェントの設定ファイルです。PowerCenter Server 設定ファイルを選択するか、または設定ファイルのタイプを変更してください。
説明:	アップグレードウィザードで、リポジトリエージェントの設定ファイルを選択したにもかかわらず、PowerCenter Server のファイルのタイプを選択しました。
ユーザの応答:	PowerCenter Server の設定ファイルを選択するか、ファイルのタイプを変更してください。
PCSF_10424	ファイル<ファイル名>は、PowerCenter Server の設定ファイルです。リポジトリエージェント設定ファイルを選択するか、または設定ファイルのタイプを変更してください。
説明:	アップグレードウィザードで、PowerCenter Server の設定ファイルを選択していても、リポジトリエージェントのファイルのタイプを選択しました。
ユーザの応答:	リポジトリエージェントの設定ファイルを選択するか、ファイルのタイプを変更してください。

PCSF_10426	リポジトリ<リポジトリ名>にサーバー<サーバー名>がありません。
説明：	PowerCenter Server 環境設定ファイルでは、PowerCenter Server は関連するリポジトリに登録されていません。
ユーザの応答：	PowerCenter Server を、旧バージョンの PowerCenter の関連リポジトリに登録します。設定ファイルを同じノードの server/upgrade/cfgfiles/PCServer ディレクトリに移動し、PowerCenter Server を再度検証してアップグレードしてください。
PCSF_10427	オプションに無効な値<無効な値>が指定されています。
説明：	オプションに無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	デフォルト値を使用します。
PCSF_10428	オプションの数値<無効値>のフォーマットが無効です。
説明：	数値オプションに無効な数値フォーマットが含まれていました。
ユーザの応答：	デフォルト値を使用します。
PCSF_10429	必要なオプション<オプション名>が指定されていません。
説明：	必要なオプションが指定されていないため、ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答：	ドメインをバックアップし、バックアップ XML ファイルを修正してドメインをリストアします。
PCSF_10430	オプション<重複しているオプション名>が重複しています。
説明：	オプションが重複しているため、ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答：	ドメインをバックアップし、バックアップ XML ファイルを修正してドメインをリストアします。
PCSF_10431	不明なオプション<オプション名>が検出されました。
説明：	不明なオプションが指定されているため、ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答：	ドメインをバックアップし、バックアップ XML ファイルを修正してドメインをリストアします。
PCSF_10432	オプショングループの名前<予期されたオプショングループ>が<実際のオプショングループ>と誤入力されています。
説明：	オプショングループ名が間違っているため、ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答：	ドメインをバックアップし、バックアップ XML ファイルを修正してドメインをリストアします。
PCSF_10433	オプションフィールドが指定されていません。
説明：	オプションが空であるため、ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答：	ドメインをバックアップし、バックアップ XML ファイルを修正してドメインをリストアします。

PCSF_10434	オプションに無効な電子メールアドレス<入力された電子メールアドレス>が指定されています。
説明:	Email アドレスが無効であるため、ドメインメタデータは無効です。
ユーザの応答:	ドメインをバックアップし、バックアップ XML ファイルを修正してドメインをリストアします。
PCSF_10436	不明な値<不明な値>が検出されました。
説明:	オブジェクトで不明な値が検出されました。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCSF_10439	コードページのリストのロードに失敗しました: <ロケールマネージャからの SDK 例外メッセージ>
説明:	ロケールマネージャからフェッチするときに、コードページのリストのロードに失敗しました。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PCSF_10440	値<値>に無効なスペースが含まれています。
説明:	値に無効なスペースが含まれています。
ユーザの応答:	値からスペースをすべて削除してください。
PCSF_10441	リンクドメイン<ドメイン名>への参照が定義されていません。
説明:	ドメインメタデータにないリンクドメインと通信しようとしてしました。
ユーザの応答:	適切なリンクドメインを追加してから、再度実行してください。
PCSF_10442	ドメインテーブルの削除に失敗しました。
説明:	データベース接続がドメインを削除できませんでした。
ユーザの応答:	データベースが実行されていることを確認してください。
PCSF_10443	CPU アーキテクチャ<アーキテクチャ名>はサポートされていません。
説明:	ノードが、サポートされていないプラットフォームで開始されています。
ユーザの応答:	サポートされているプラットフォームでのみ PowerCenter を実行してください。
PCSF_10445	オプション<オプション名>がオプション<オプション名>よりも大きくなっています。
説明:	最小オプション値が最大オプション値よりも大きくなっています。
ユーザの応答:	最小値を最大値以下にしてください。

PCSF_10446	オプションのメモリサイズ<無効値>は空白か数値である必要があります。数値の場合は、続けてオプションの K または M を指定できます。
説明:	数値オプションに無効なメモリサイズフォーマットが含まれていました。
ユーザの応答:	有効なメモリサイズフォーマットを入力してください。
PCSF_10458	データベース名は接続文字列と同時に定義できません。
説明:	データベースサービス名とデータベース接続文字列の両方を指定しました。
ユーザの応答:	-DatabaseServiceName または-DatabaseConnectionString オプションを使用しますが、同時には使用できません。
PCSF_10459	データベース名は接続文字列と同時に定義できません。
説明:	データベースサービス名とデータベース接続文字列の両方を指定しました。
ユーザの応答:	-DatabaseServiceName または-DatabaseConnectionString オプションを使用しますが、同時には使用できません。
PCSF_10460	データベースサービス名または接続文字列のいずれかを指定する必要がありますが、同時には指定できません。
説明:	データベースサービス名とデータベース接続文字列の両方を指定しました。
ユーザの応答:	-DatabaseServiceName または-DatabaseConnectionString オプションを使用しますが、同時には使用できません。
PCSF_10464	サービスプロセス変数<サービスプロセス変数名>が絶対パスではありません。オペレーティングシステムのプロファイルを使用する前に、Integration Service プロセスのプロパティで\$WorkflowLogDir および\$PMStorageDir の絶対パスを定義してください。
説明:	Integration Service のプロセスのプロパティで、\$WorkflowLogDir と\$PMStorageDir の絶対パスが定義されていません。
ユーザの応答:	オペレーティングシステムのプロファイルを使用する前に、Integration Service プロセスのプロパティで\$WorkflowLogDir および\$PMStorageDir の絶対パスを定義してください。
PCSF_10507	Integration Service は、<サービス名>の Windows ノード<ノード名>でオペレーティングシステムのプロファイルを使用できません。
説明:	Integration Service は、UNIX ノードでオペレーティングシステムのプロファイルを使用できます。Integration Service は、Windows ノードでオペレーティングシステムのプロファイルを使用できません。
ユーザの応答:	UNIX ノードで実行している Integration Service に対して、オペレーティングシステムのプロファイルを有効にします。 Integration Service に対して、オペレーティングシステムのプロファイルが無効にします。

PCSF_10524	選択したデータベースタイプ<データベースタイプ>はテーブルスペースをサポートしていません。
説明:	指定したデータベースタイプはテーブルスペースをサポートしていません。
ユーザの応答:	コマンドから-tablespace オプションを省いてください。
PCSF_10535	nodemeta.xml から PowerCenter のインストールディレクトリとバージョンを読み取ることができません。
説明:	Service Manager が nodemeta.xml の PowerCenter のインストールディレクトリと PowerCenter バージョンの値を読み取ることができません。このため、Service Manager はノードを開始できませんでした。nodemeta.xml に矛盾したデータがある場合にこのエラーが発生します。
ユーザの応答:	ドメイン環境設定データベースのドメインメタデータをバックアップして、 <i>infasetup</i> を使用してノードを再定義し、ノードを再開します。
PCSF_10536	nodemeta.xml に、PowerCenter のインストールディレクトリまたはバージョンの値が含まれていないため、ノードを開始できません。
説明:	ノードの nodemeta.xml に、PowerCenter のインストールディレクトリまたは PowerCenter バージョンの値が含まれていません。このため、Service Manager はノードを開始できませんでした。nodemeta.xml を編集し、PowerCenter のインストールディレクトリまたは PowerCenter バージョンの正しい値を指定しない場合にこのエラーが発生する可能性があります。
ユーザの応答:	ドメイン環境設定データベースのドメインメタデータをバックアップして、 <i>infasetup</i> を使用してノードを再定義し、ノードを再開します。
PCSF_10537	アプリケーションサービス<サービス名>のバージョン<サービスバージョン>を、ノード<ノード名>で実行できません。
説明:	サービスの実行に必要な PowerCenter のバージョンがノード上にインストールされていないため、ノード上でアプリケーションサービスを実行できません。ミックスバージョンドメインでは、サービス用の PowerCenter バージョンがサービスを実行するノード上にインストールされる必要があります。
ユーザの応答:	サービスに対するノード割り当てを、PowerCenter の必要なバージョンを含むノードに変更します。
PCSF_10538	アプリケーションサービス<サービス名>のバージョン<サービスバージョン>を、バージョン<ドメインバージョン>のドメインに作成できません。
説明:	現在のドメインにサービスを作成したい PowerCenter のバージョンが含まれないため、サービスを作成できません。
ユーザの応答:	ドメインによってサポートされているサービスバージョンのアプリケーションサービスを作成します。

PCSF_46000	環境変数に INFA_DOMAINS_FILE が設定されていません。
説明:	環境変数 INFA_DOMAINS_FILE を使用すると、domains.infa パスを格納できます。環境変数 INFA_DOMAINS_FILE が設定されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
ユーザの応答:	環境変数 INFA_DOMAINS_FILE を追加して、domains.infa ファイルへのパスを設定してください。デフォルトでは、domains.infa ファイルは infa_home directory ディレクトリに存在します。
PCSF_46002	<サーバーアドレス>でサーバーとの通信に失敗しました。
説明:	接続が無効になっているか、ドメインが動作していないため、要求がタイムアウト期間を過ぎてしまいました。
ユーザの応答:	infacmd ping を使用してドメインを ping し、ゲートウェイのアドレスを指定します。接続が無効な場合は、infacmd ping で domains.infa ファイルを追加または更新してください。ドメインが動作していない場合は、ドメインの管理者に依頼して Informatica Services を開始してもらいます。
説明:	HTTPS ポート番号が PowerCenter クライアントから PowerCenter ドメインに接続するために使用されています。
ユーザの応答:	HTTP ポート番号を使用して PowerCenter クライアントから PowerCenter ドメインに接続します。
PCSF_46003	サーバーからの応答<応答テキスト>の解析に<サーバーアドレス>で失敗しました: <エラーテキスト>。
説明:	PowerCenter コンポーネントは、エラーのため PowerCenter サービスからの応答の解析に失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージに示されたエラーを修正してください。
PCSF_46006	ドメイン名が指定されていません。
説明:	コマンドラインプログラムには、ドメイン名が必要です。コマンドプロンプトでオプションとして指定します。この情報を間違えて入力すると、エラーが発生します。
ユーザの応答:	コマンドプロンプトにドメイン名を正しく入力したことを確認してください。他の方法として、ドメイン名を環境変数 INFA_DEFAULT_DOMAIN として格納することができます。複数のドメインがある場合、デフォルトのドメインを選択します。
PCSF_46007	ドメイン<ドメイン名>に対して、ゲートウェイ接続が指定されていません。
説明:	domains.infa ファイルにドメインへの接続に必要な情報が格納されていないか、domains.infa が存在しません。

ユーザの応答：	<p><i>infacmd</i> ping を使用してドメインを ping し、ゲートウェイのアドレスを指定します。接続が無効な場合は、<i>infacmd</i> ping で domains.infa を追加するか、アップグレードします。ドメインが動作していない場合は、ドメインの管理者に依頼して Informatica Services を開始してもらいます。</p> <p>PowerCenter クライアントでリポジトリに接続しようとする場合は、Navigator でリポジトリを削除して、再度このリポジトリを追加してください。</p>
PCSF_46008	ドメイン<ドメイン名>に接続できないので、サービス<サービス名>をルックアップできません。
説明：	ゲートウェイノードにある Service Manager は動作していないため、要求を受信できません。
ユーザの応答：	<i>infacmd</i> ping を使用して、ドメインが動作していることと、接続パラメータが正しく設定されていることを確認してください。ドメインが動作している場合は、 <i>infacmd</i> でドメインのホスト名とポート番号を表示します。ドメインが停止しているか、または利用できない場合は、ドメインの管理者に依頼して Informatica Services を開始してもらいます。ドメインが動作していてエラーが続く場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
PCSF_46009	無効なタイプ<オブジェクトタイプ>が検出されました。オブジェクトインスタンスの作成に失敗しました。
説明：	接続が無効になっているか、ドメインが動作していないため、要求がタイムアウト期間を過ぎてしまいました。
ユーザの応答：	<i>infacmd</i> ping を使用してドメインを ping し、ゲートウェイのアドレスを指定します。接続が無効な場合は、 <i>infacmd</i> ping で domains.infa ファイルを追加または更新してください。ドメインが動作していない場合は、ドメインの管理者に依頼して Informatica Services を開始してもらいます。
説明：	HTTPS ポート番号が PowerCenter クライアントから PowerCenter ドメインに接続するために使用されています。
ユーザの応答：	HTTP ポート番号を使用して PowerCenter クライアントから PowerCenter ドメインに接続します。
PCSF_46010	メッセージをパースできません:<エラー理由>
説明：	<i>pmcmd</i> または Designer といった PowerCenter クライアントアプリケーションからの、無効なドメイン名、ゲートウェイホスト名またはポート番号が指定されています。
ユーザの応答：	正しいゲートウェイ情報を使用していることを確認してください。ゲートウェイ情報が正しい場合はこのエラーの受信が続くため、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
説明：	Domain Service は、FTP サーバーなど、リモートクライアントから受信した SOAP メッセージを解析できませんでした。
ユーザの応答：	関連メッセージのログを参照して、詳細な情報を取得してください。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PCSF_46012	ファイル<ファイル名>に書き込めません。
説明:	domains.infa が読み取り専用ファイルになっているか、利用可能なディスク容量が不足しています。
ユーザの応答:	domains.infa ファイルが読み取り専用ではないことと、利用可能なディスク容量が十分あることを確認してください。
PCSF_46013	URL<URL>に接続できないので、操作<操作名>（サービス<サービス名>）を実行できません。
説明:	クライアントまたはサービスが URL に接続して操作を実行しようとしました。クライアントまたはサービスがレジリエンスタイムアウトの期間内に URL に接続できなかったため、操作が失敗しました。
ユーザの応答:	URL のホスト名とポート番号を確認して、操作を再試行してください。
PCSF_46014	ゲートウェイに接続できないので、サービス<サービス>をルックアップできません。
説明:	PowerCenter コンポーネントは、ドメインのレジリエンスタイムアウトの期間内で、ゲートウェイノードにある Service Manager に接続してサービスをルックアップすることはできませんでした。
ユーザの応答:	ゲートウェイノードが動作していることを確認してください。
PCSF_46015	デシリアライゼーションで予期しないトークンを検出しました。
説明:	内部エラー。オブジェクトの読み込み中に、予期しないトークンが検出されました。
ユーザの応答:	問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PETL メッセージ

PETL_24042	Preparer DTM はマスタ DTM が接続するのを<秒単位の時間>秒間待った後タイムアウトしました。
説明:	マスター DTM プロセスはプリペアラール DTM プロセスに接続できませんでした。マスター DTM プロセスは予期せずシャットダウンした可能性があります。マスター DTM プロセスが別のノード上にあるか、ネットワーク障害が発生している可能性があります。
ユーザの応答:	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。

PETL_24045	マスタ DTM は Preparer DTM への接続に失敗しました。
説明：	マスタ DTM プロセスはプリペアラ DTM プロセスに接続できませんでした。ネットワーク障害が発生した可能性があります。マスタ DTM プロセスとプリペアラ DTM プロセスは異なるノードで実行中です。プリペアラ DTM プロセスは予期せずシャットダウンした可能性があります。
ユーザの応答：	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。
PETL_24046	マスタ DTM は Preparer DTM への接続を<秒単位の時間>秒間試行した後タイムアウトしました。
説明：	マスタ DTM プロセスは、プリペアラ DTM プロセスに接続しようとしていたときにタイムアウトしました。マスタ DTM プロセスおよびプリペアラ DTM プロセスは別個のノードで実行中である可能性があります。ネットワーク障害が発生しています。プリペアラ DTM プロセスは予期せずシャットダウンした可能性があります。
ユーザの応答：	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。
PETL_24048	マスタ DTM は準備されたセッションを Preparer DTM からフェッチするのに失敗しました。
説明：	マスタ DTM プロセスはプリペアラ DTM プロセスに接続できませんでした。マスタ DTM プロセスおよびプリペアラ DTM が別個のノード上にある可能性があります。ネットワーク障害が発生している可能性もあります。プリペアラ DTM プロセスは予期せずシャットダウンした可能性があります。
ユーザの応答：	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。
PETL_24049	準備段階<エラーメッセージ>に対してマスタサービスプロセスから初期化プロパティを取得するのに失敗しました。エラーコードは<エラーコード>です。
説明：	プリペアラ DTM プロセスは、エラーのため Integration Service からランタイムプロパティを取り出せませんでした。

ユーザの応答： 返されたエラーコードとエラーメッセージから、このエラーの原因を判断してください。

PETL_24061 **マスタ DTM はすべてのワーカー DTM が接続するのを待っている間に最大待ち時間を超えました。**

説明： マスタ DTM プロセスは、ワーカー DTM プロセスが接続するために割り当てられた最大時間を超えて待機していました。ワーカー DTM プロセスを実行中のノードに障害が発生した可能性があります。あるいは、ワーカー DTM プロセスへの接続に障害が発生した可能性があります。ワーカー DTM プロセスは予期せずシャットダウンした可能性があります。

ユーザの応答： ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。

PETL_24063 **準備段階ステータスの Integration Service に通知する際に Preparer DTM でエラー<エラーメッセージ>が発生しました。エラーコードは<エラーコード>です。**

説明： エラーが発生したため、プリペアラール DTM プロセスは Integration Service に接続できません。

ユーザの応答： 返されたエラーメッセージから、このエラーの原因を判断してください。

PETL_24064 **スレッド<スレッド ID>はメッセージを<秒単位の時間>秒間待ちました。現在の試行数は<試行回数>で、試行の最大数は<最大試行回数>です。**

説明： エラーが発生したため、プリペアラール DTM プロセスは Integration Service に接続できません。

ユーザの応答： 返されたエラーメッセージから、このエラーの原因を判断してください。

PETL_24065 **エラー: スレッド<スレッド名>はマスタ DTM からの応答を待っている間に最大待ち時間を超えました。**

説明： ワーカー DTM プロセスは、マスタ DTM プロセスからの応答に割り当てられた最大時間を超えて待機していました。

ユーザの応答： ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。

PETL_24066	パーティショングループ<パーティショングループ ID>を実行しているワーカー DTM とマスタ DTM との接続が突然切断されました。マスタ DTM は処理を強制終了します。
説明:	マスタ DTM プロセスは、ワーカー DTM プロセスが予期せず失敗したことを検出しました。
ユーザの応答:	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。
PETL_24067	ワーカー DTM とマスタ DTM との接続は突然終了しました。ワーカー DTM はセッションの処理を停止します。
説明:	ワーカー DTM プロセスは、マスタ DTM プロセスへの接続が失敗したことを検出しました。マスタ DTM プロセスおよびワーカー DTM プロセスは異なるノード上にある可能性があります。ネットワーク障害が発生している可能性があります。
ユーザの応答:	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。
PETL_24072	Error:スレッド<スレッド名>はマスタ DTM から応答を取得するのに失敗しました。
説明:	内部エラー。マスタ DTM プロセスは、次のいずれかの理由により、スレッドに応答できませんでした: ネットワーク障害、最大の CPU 使用率、ノード上の最大プロセス数、または使用可能なポートがない。
ユーザの応答:	ネットワーク管理者に問い合わせ、ネットワークの接続に問題がないことを確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PETL_24074	マスタサービスプロセスへの更新の送信に失敗しました。セッション実行は終了します。
説明:	マスタ DTM プロセスは、マスタサービスプロセスへの更新の送信ができませんでした。
ユーザの応答:	ワークフローを表示して、DTM プロセスが同じノード上で開始されていることを確認してください。DTM プロセスが開始されていて予期せずシャットダウンした場合は、内部エラーが発生しています。エラーが内部エラーでない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ネットワークに接続に関する問題がないか確認してください。ドメイン管理者に連絡して、Integration Service が動作中であることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。

PMF メッセージ

PMF_15000	ファイル<ファイル名>からの読み込みに失敗しました。
説明：	Integration Service はファイルの読み込みに失敗しました。原因としては、ファイルが既に開いているか、あるいはディスクが破損していることが考えられます。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーを確認してください。
PMF_15001	ファイルの書き込みに失敗しました。デバイスに十分な空き容量がない可能性があります。
説明：	ディスクが満杯です。
ユーザの応答：	ディスクの空き容量を確認し、セッションログを調べて関連エラーを確認してください。
PMF_15002	ファイル<ファイル名>をシークできませんでした。
説明：	ファイルポインタでファイルを見つけられませんでした。原因としては、ファイルを削除または移動したか、あるいはディスクが破損していることが考えられます。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーを確認してください。
PMF_15003	ファイル<ファイル名>の形式が正しくありません。
説明：	ファイルの形式を変更した可能性があります。例えば、そのファイルに他のファイルをコピーしたような場合です。
ユーザの応答：	ファイルの古いコピーで正しい形式のものを使用してください。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PMF_15004	ファイル<ファイル名>を開くことができません。
説明：	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイルに書き込み権限がありません。
ユーザの応答：	Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに、ファイルの書き込み権限を付与してください。
説明：	ファイル名またはキャッシュディレクトリの指定に誤りがあるため、Integration Service は指定されたファイルを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	Workflow Manager で、正しいファイル名および集計キャッシュディレクトリを指定します。
PMF_15005	前回の実行でのエラーによりファイル<ファイル名>が未知の状態になっています。
説明：	前回の実行中にシステムが予期しないシャットダウンを行いました。
ユーザの応答：	バックアップファイル ファイル名.bak を使用します。

PMF_15006	ファイル<ファイル名>の作成に失敗しました。ファイルは存在しデータを含んでいます。
説明:	Integration Service が、以前のファイルの削除に失敗し、データを含むファイルを検出しましたが、それを上書きできませんでした。
ユーザの応答:	ファイルを確認して、それを手動で削除するか、名前を変更してください。セッションをもう一度実行してください。
PMF_15007	PowerCenter/PowerMart ファイルヘッダが壊れているため、ファイル<ファイル名>の読み込みに失敗しました。
説明:	前回のセッションの実行でシステムがクラッシュしたため、ファイルが壊れている可能性があります。
ユーザの応答:	バックアップファイルファイル名.bak を使用して（使用可能な場合）、セッションをもう一度実行します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PMF_15008	無効なファイル ID に対して入出力が要求されました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	バックアップファイルファイル名.bak を使用してください。 Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PMF_15009	指定されたファイル名<ファイル名>は、最大長の 256 文字を超えています。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PMF_15010	ファイル数が最大値の 256 を超えています。
説明:	キャッシュが 0.5 テラバイトを超えています。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PMF_15011	メモリの割り当てができません。
説明:	ヒープメモリ割り当てのエラーです。システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答:	既存のリソースを解放します。 スワップ領域を大きくします。場合によっては、システムに RAM を追加する必要があります。
PMF_15012	ファイル<キャッシュファイル名>を削除することができません。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。
説明:	このファイルは使用中の可能性があります。
ユーザの応答:	実行中のセッションをチェックしてください。また、システムエラーを参照して詳細を確認してください。

PMF_15013	ファイル名を<キャッシュファイル名>から<キャッシュファイル名>に変更できません。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。
説明：	このファイルは使用中の可能性あります。
ユーザの応答：	実行中のセッションをチェックしてください。また、システムエラーを参照して詳細を確認してください。
PMF_15014	ファイル<キャッシュファイル名>の情報取得ができません。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。
説明：	キャッシュファイルプロパティの取得要求が失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PMF_15016	ファイル<キャッシュファイル名>で共有ロックの取得に失敗しました。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。
説明：	このファイルは使用中の可能性あります。セッションで、ファイルへの書き込みを実行していることなどが考えられます。
ユーザの応答：	実行中のセッションをチェックしてください。また、システムエラーを参照して詳細を確認してください。
PMF_15017	ファイル<キャッシュファイル名>で排他ロックの取得に失敗しました。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。
説明：	このファイルは使用中の可能性あります。セッションで、ファイルへの書き込みを実行していることなどが考えられます。
ユーザの応答：	実行中のセッションをチェックしてください。また、システムエラーを参照して詳細を確認してください。
PMF_15018	ファイル<キャッシュファイル名>のアンロックに失敗しました。システムエラーは、<エラー番号>の<エラーメッセージ>です。
説明：	このファイルは使用中の可能性あります。セッションで、ファイルへの読み書きを実行していることなどが考えられます。
ユーザの応答：	実行中のセッションをチェックしてください。また、システムエラーを参照して詳細を確認してください。
PMF_15019	ファイル<ファイル名>のオープンに失敗しました。
説明：	このファイルは使用中の可能性あります。このファイルを使用している他のセッションが実行中などの場合が考えられます。
ユーザの応答：	セッションが完了するまで待ってください。

PMJVM メッセージ

PMJVM_42011	DTM プロセスが JVM セッションを閉じることができませんでした。
ユーザの応答：	DTM プロセスが完了するとオペレーティングシステムによって JVM セッションが終了するため、アクションは必要ありません。

PR メッセージ

PR_18001	アプリケーションソース修飾子インスタンス<アプリケーションソース修飾子名>には、ツリーソース<ツリーソース定義名>および抽出オーバーライドがあります。抽出オーバーライドは無視されます。
説明：	一覧表示されたアプリケーションソース修飾子はインポートされた PeopleSoft ツリーのソース定義に接続されていて、抽出オーバーライドがあります。インポートされたツリーソースでは、抽出オーバーライドを使用できません。
ユーザの応答：	Integration Service は、抽出オーバーライドを無視します。アプリケーションソース修飾子に接続されているレコードで抽出オーバーライドを実行する場合は、ツリーのソース定義を異なるアプリケーションソース修飾子に接続します。 このメッセージが今後表示されないようにするためには、セッションプロパティから抽出オーバーライドを削除します。
PR_18003	ツリー<ツリー名>を SetId<ツリー setid>および有効期間<日付>で作成できませんでした。
説明：	一覧表示されたツリーは PeopleSoft ソースシステムに存在しないか、不正な状態が検出されました。
ユーザの応答：	PeopleSoft ソースシステムのツリーで問題を確認してください。必要に応じて、PeopleSoft 製品のテクニカルサポートに連絡してください。
説明：	一覧表示されたツリーには、アプリケーションソース修飾子に接続されたポートがありません。
ユーザの応答：	マッピングにツリーが必要なければ、ツリーのソース定義を削除します。それ以外の場合は、必要なポートをアプリケーションソース修飾子に接続します。

PR_18004	アプリケーションソース修飾子インスタンス<アプリケーションソース修飾子名>には複数のツリーがアタッチされています。
説明:	一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は、複数のインポート済み PeopleSoft ツリーソース定義に関連付けられているか、接続されています。1つのアプリケーションソース修飾子から1つのインポート済みツリーソース定義に対してのみ、関連付けまたは接続が可能です。
ユーザの応答:	<p>アプリケーションソース修飾子からツリーソース定義の1つを切断してください。または、関連ツリーソースの定義の1つを削除します。</p> <p>複数のインポート済みツリーソースを1つのマッピングで使用する場合、使用するインポート済みツリーソースに対してそれぞれアプリケーションソース修飾子を作成します。ジョイナトランスフォーメーションで、2つの関連するツリーソースを結合します。</p>
PR_18005	ツリーの結合対象となるのは、詳細レコードのみです:<PeopleSoft レコード名>。
説明:	アプリケーションソース修飾子に対してインポート済みツリーおよびレコードの接続または関連付けを実行した場合、レコードはツリーの詳細レコードにはなりません。
ユーザの応答:	<p>詳細レコード以外のレコードをインポート済みツリーに対して接続または関連付けを実行するには、そのレコードが明細レコードに関連していることと、明細レコードのアプリケーションソース修飾子への接続または関連付けを実行する必要があります。</p> <p>ツリーと詳細レコード以外のレコードを接続して、アプリケーションソース修飾子を切り離し、ジョイナトランスフォーメーションと結合することができます。</p> <p>どちらのレコードでツリーの詳細データが提供されるかを確認するには、Mapping Designer でツリーのソース定義を開いて [属性] タブをクリックします。</p>
PR_18006	一部のソースがアプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>で関連付けられていません。
説明:	一覧表示されたアプリケーションソース修飾子に対して、2つの関連しないソースを接続または関連付けようとして、アプリケーションソース修飾子では、関連したソースに限り接続または関連付けを実行できます。
ユーザの応答:	<p>関連のないソースの1つを接続解除します。</p> <p>関連ソース定義の1つを削除します。</p>
PR_18007	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>で未知のエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PR_18009	<文字列>から日付への変換の際にエラーが発生しました。内部エラー。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PR_18010	セッション実行の開始後にツリー<ツリー名>が変更されました
説明:	Integration Service がセッションを開始した後に、PeopleSoft システムで一覧表示されたツリーが変更されました。
ユーザの応答:	Integration Service は、セッション開始時と同じツリーのバージョンでセッションを完了します。バージョンが異なる場合は、セッションターゲットを修正してから再度セッションを実行します。
PR_18011	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>には入力リンクのない投影ポートがあります。
説明:	一覧表示されたアプリケーションソース修飾子は出力ポートに接続されていますが、それに対応する入力ポートは接続されていません。
ユーザの応答:	必要な入力ポートを接続するか、または接続された出力ポートを接続解除します。
PR_18012	SQL エラー: <SQL 文>。
説明:	内部エラー。Integration Service が、一覧表示された SQL 文でエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PR_18013	警告: アプリケーションソース修飾子トランスフォーメーション<アプリケーションソース修飾子名>で、投影される出力ポート数よりもソートされるポート数が多くなっています。
説明:	アプリケーションソース修飾子では、[プロパティ] タブの [ソートされるポート数] オプションの数が、接続された出力ポート数の値よりも大きくなります。
ユーザの応答:	アプリケーションソース修飾子の [ソートされるポート数] の値を下げるか、接続された出力ポート数の値を増やしてください。
PR_18020	言語テーブル [言語テーブル名] (ベーステーブル<ベーステーブル名>) には言語<言語コード>の行がありません。
説明:	セッションのアプリケーション接続は PeopleSoft の言語コードを指定しており、エラーメッセージに一覧表示されたソーステーブルには、指定された言語の関連データを持っていません。指定した言語のデータが存在しない場合、Integration Service はベースソーステーブルのデータを返します。
ユーザの応答:	指定した言語のデータが必要な場合、そのデータは PeopleSoft システムに入力されていることが必要です。別の言語のデータが必要な場合、アプリケーション接続を編集するか、別の言語コードで接続を作成します。

PR_18021	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子>は、無効なユーザー定義クエリ<クエリ>の<数字>位置に文字エラーがあります。
説明：	入力されたクエリに、ソースのアプリケーション接続コードページでは無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	すべての文字がソースのデータベース接続コードページで有効になるようにクエリを編集してください。.
PR_18022	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>は、数字<数字>位置で文字エラーがあり、フィルタ句<フィルタ>が不正です。
説明：	入力されたフィルタ条件に、アプリケーション接続コードページで無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	すべての文字がアプリケーション接続コードページで有効になるようにフィルタ条件を編集してください。.
PR_18023	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に無効な結合またはフィルタの上書き<ジョイン上書き>（数字>位置で文字エラー）があります。
説明：	入力された結合条件およびソースフィルタ条件またはそのいずれかに、アプリケーション接続コードページでは無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	すべての文字がアプリケーション接続コードページで有効になるようにジョイン条件およびフィルタ条件を編集してください。
PR_18026	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に PeopleSoft ツリー属性が割り当てられていない Vertical ツリーのソース定義があるため、セッションは失敗しました。（少なくともツリー名と有効日付が必要です。）
説明：	作成されたツリーのソース定義に PeopleSoft ツリー属性をインポートしませんでした。
ユーザの応答：	作成されたツリーのソース定義にツリー属性をインポートしてください。ツリー属性は、Mapping Designer のソース定義かセッションプロパティのいずれかにインポートできます。少なくとも PeopleSoft のツリー名および有効期間を入力する必要があります。
PR_18027	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>: 有効日データ抽出クエリの準備でエラーが発生しました。
説明：	このアプリケーションソース修飾子を、プライマリーまたは PeopleSoft キーがまったく定義されていない有効期間内のレコードから現在の行を抽出するように定義しました。
ユーザの応答：	Source Analyzer では、PeopleSoft レコードの再インポートおよびリプレイスカ、プライマリーまたは PeopleSoft キーの定義のいずれかを行います。
説明：	このアプリケーションソース修飾子で、Effective Date Join Order を指定しました。少なくとも 1 つの有効期間内のレコードで、プライマリーまたは PeopleSoft キーがまったく定義されていません。

ユーザの応答：	Source Analyzer では、PeopleSoft レコードの再インポートおよびリプレイスか、プライマリキーまたは PeopleSoft キーの定義のいずれかを行います。
PR_18028	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に、無効なソース名の Effective Date Extract Join Order があります。
説明：	Effective Date Join Order フィールドに、アプリケーションソース修飾子に接続されていない PeopleSoft レコード名が入力されました。
ユーザの応答：	各 PeopleSoft レコードの名前のつづりが正しくなるように、Effective Date Join Order フィールドを編集します。Effective Date Join Order フィールドには、アプリケーションソース修飾子に関連付けられたレコードと一致するレコード名を入力してください。各レコードの名前をカンマで区切ります。
PR_18029	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に、無効な数のソース名の Effective Date Extract Join Order があります。これは、DSQ の有効な日付レコード数と同じにする必要があります。
説明：	Effective Date Join Order フィールドに入力された PeopleSoft レコード名の数が多すぎるか、少なすぎます。
ユーザの応答：	Effective Date Join Order フィールドを編集し、入力したレコードの数とアプリケーションソース修飾子に関連付けられたレコードの数を一致させてください。各 PeopleSoft レコードの名前がカンマで区切られているかを確認します。
PR_18030	有効日のソースの数が 1 の場合は、アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に Effective Date Extract Join Order を指定することはできません。
説明：	セッションプロパティに有効な Date Join Order を入力しましたが、アプリケーションソース修飾子に接続された有効期間内のレコードは 1 つだけです。
ユーザの応答：	セッションプロパティの有効な Date Join Order フィールドからテキストを削除してください。
PR_18031	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>の抽出日が無効です。
説明：	〔抽出日〕が間違った日付形式で入力されました。
ユーザの応答：	抽出日は次の形式で入力します。MM/DD/YYYY HH24:MI:SS
PR_18032	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に展開できない抽出日マッピング`変数があるか、パラメータファイル内の抽出日マッピング`変数の値が無効です。
説明：	セッションのマッピングパラメータファイルに存在しないマッピングパラメータまたは〔抽出日トランスフォーメーション〕オプションの変数を入力しました。

ユーザの応答：	セッションに正しいマッピングパラメータのファイルを指定します。 パラメータファイルに [抽出日] で入力したマッピングパラメータの値または変数が含まれていることを確認してください。
説明：	抽出日マッピングパラメータまたは変数のパラメータファイルに無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	マッピングパラメータファイルの抽出日マッピングパラメータまたは変数に入力した値が正しいデータタイプフォーマットであることを確認してください。Informatica のデフォルトの日付形式を入力します： MM/DD/YYYY HH24:MI:SS
PR_18033	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のツリーインスタンス<作成されたツリーソース定義名>に、マッピング変数から正しく展開または解決できないソース名があります。
説明：	セッションのマッピングパラメータファイルに存在しないマッピングパラメータまたは PeopleSoft ツリー名の変数を入力しました。
ユーザの応答：	セッションに正しいマッピングパラメータのファイルを指定します。 パラメータファイルに PeopleSoft ツリー名で入力したマッピングパラメータの値または変数が含まれていることを確認してください。
説明：	PeopleSoft ツリー名のマッピングパラメータまたは変数のパラメータファイルに無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	マッピングパラメータファイルで PeopleSoft ツリー名のマッピングパラメータまたは変数に入力した値が正しいデータタイプフォーマットであることを確認してください。
PR_18034	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のツリーインスタンス<作成されたツリーソース定義名>に、マッピング変数から正しく展開または解決できない有効日があります。
説明：	セッションのマッピングパラメータファイルに存在しないマッピングパラメータまたは [有効期間の作成] オプションの変数を入力しました。
ユーザの応答：	セッションに正しいマッピングパラメータのファイルを指定します。 パラメータファイルに [有効期間の作成] オプションで入力したマッピングパラメータの値または変数が含まれていることを確認してください。
説明：	[有効期間の作成] オプションのマッピングパラメータまたは変数に無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	マッピングパラメータファイルで [有効期間の作成] オプションのマッピングパラメータまたは変数に入力した値が正しいデータタイプフォーマットであることを確認してください。
PR_18035	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のツリーインスタンス<作成されたツリーソース定義名>に、マッピング変数から正しく展開または解決できないセット ID があります。
説明：	セッションのマッピングパラメータファイルに存在しないマッピングパラメータまたは [セット ID] オプションの変数を入力しました。

ユーザの応答：	セッションに正しいマッピングパラメータのファイルを指定します。パラメータファイルに [セット ID] オプションで入力したマッピングパラメータの値または変数が含まれていることを確認してください。
説明：	[セット ID] オプションのマッピングパラメータまたは変数に無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	マッピングパラメータファイルの [セット ID] オプションのマッピングパラメータまたは変数に入力した値が正しいデータタイプフォーマットであることを確認してください。
PR_18036	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のツリーインスタンス<作成されたツリーソース定義名>に、マッピング変数から正しく展開または解決できないセット制御値があります。
説明：	セッションのマッピングパラメータファイルに存在しないマッピングパラメータまたは [セット制御値] オプションの変数を入力しました。
ユーザの応答：	セッションに正しいマッピングパラメータのファイルを指定します。パラメータファイルに [セット制御値] オプションで入力したマッピングパラメータの値または変数が含まれていることを確認してください。
説明：	[セット制御値] オプションのマッピングパラメータまたは変数のパラメータファイルに無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	マッピングパラメータファイルの [セット制御値] オプションのマッピングパラメータまたは変数に入力した値が正しいデータタイプフォーマットであることを確認してください。
PR_18037	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のツリーインスタンス<作成されたツリーソース定義>の有効日が無効です。
説明：	Mapping Designer またはセッションプロパティのツリー作成後のソース定義にある [有効期間の作成] オプションに入力された値は無効です。
ユーザの応答：	[有効期間の作成] に入力した日付が Informatica のデフォルトの日付形式であることを確認します。MM/DD/YYYY HH24:MI:SS
PR_18038	エラー: ソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のパーティションソース (1 つまたは複数) に使用されているフィールドが 1 つ以上削除されました。セッションを編集、保存して、パーティション化情報を修正します。
説明：	削除した Application Source Qualifier のポートにパーティションキーを定義しました。
ユーザの応答：	セッションを編集して、アプリケーションソース修飾子からパーティションキーを削除します。そして、セッションに新しいパーティション情報を保存して、再びそのセッションを実行してください。

PR_18040	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子>: エラー!ソース内にプライマリキーまたは PeopleSoft キーがない場合、TO_EFFDT フィールドは射影されません。
説明:	このアプリケーションソース修飾子を、プライマリキーまたは PeopleSoft キーが定義されていないソースから TO_EFFDT フィールドに接続するように定義しました。
ユーザの応答:	ソースの TO_EFFDT フィールドとアプリケーションソース修飾子とのリンクを切断してください。

PWX メッセージ

PWX-34000	PowerExchange タスクを停止できません。 iSync が確立されません。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34001	モニタースレッド - 例外を検出しました。 メッセージ "message"。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34002	Sync URI を設定する PowerExchange タスク呼び出しが失敗しました - 例外を検出しました。 メッセージ "message"。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34003	PowerExchange Task iSync リスナに接続できませんでした (タイムアウト)。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34004	PowerExchange Task iSync リスナに接続できませんでした。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34005	PowerExchange Task iSync リスナにメッセージを送信できませんでした。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PWX-34006	PowerExchange タスクへのハートビート接続が失われました。 サービスは終了します。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34007	構成オプション <i>option</i> または値 <i>value</i> が認識されません。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34008	構成オプションが見つかりません。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34009	PowerExchange プロセス <i>process</i> を起動できませんでした。
説明:	構成エラーが発生しました。
ユーザの応答:	名前付き実行可能ファイルが現在のディレクトリまたはパス、あるいは PWX_HOME で使用できることを確認します。
PWX-34010	PowerExchange サービスの初期化に失敗しました。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34011	PowerExchange プロセス <i>process</i> を終了しています
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34012	PowerExchange Task コマンドハンドラにメッセージを送信できませんでした。
説明:	内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWX-34013	ユーザー <i>user</i> は特権 <i>privilege</i> を設定していません。
説明:	ユーザークレデンシャルが、試行したアクションの実行に十分ではありません。
ユーザの応答:	ユーザーに割り当てられた特権を変更するか、別のユーザー名を使用します。
PWX-34504	PowerExchange タスクに接続しようとしています。 残り約 <i>seconds</i> 秒です...
説明:	PowerExchange Service は、接続試行が中止されるまで、指定された秒数の間、PowerExchange タスクに接続しようとし続けます。
ユーザの応答:	対応する必要はありません。

PWXCMD メッセージ

PWXCMD_20000	エラー: "error_message"
説明:	指定されたエラーが発生しました。
ユーザの応答:	指定されたエラーのドキュメントを参照してください。
PWXCMD_20001	このコマンドには、DomainName オプションまたは Gateway オプションが必要です。
説明:	コマンドには、-DomainName オプションまたは-Gateway オプションが含まれていません。これらのオプションのうち、少なくとも1つが必須です。
ユーザの応答:	コマンドラインで、-DomainName オプションまたは-Gateway オプションを含めます。
PWXCMD_20002	ノード ["node_name"] はドメインに存在していません
説明:	コマンドラインで-NodeName オプションに対して入力したノード名がドメインに存在しません。
ユーザの応答:	有効なノード名を入力してください。
PWXCMD_20003	サービス ["service_name"] はリスナサービスではありません
説明:	コマンドラインで-ServiceName オプションに入力した値は、PowerExchange リスナサービスの名前ではありません。
ユーザの応答:	-ServiceName オプションには、リスナサービスの名前を指定します。
PWXCMD_20004	サービス ["service_name"] はロガーサービスではありません
説明:	コマンドラインで-ServiceName オプションに入力した値は、PowerExchange ロガーサービスの名前ではありません。
ユーザの応答:	-ServiceName オプションには、ロガーサービスの名前を指定します。
PWXCMD_20005	サービス ["service_name"] との通信でエラーが発生しました。詳細については、ログを参照してください
説明:	infacmd pwx コマンドは、指定されたサービスとの通信中にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、PowerExchange ログファイルを参照してください。
PWXCMD_20006	サービス ["service_name"] にコマンドを適用できません。
説明:	入力した infacmd pwx コマンドは、入力したサービス名には適用されません。
ユーザの応答:	コマンドに適切なサービス名を入力します。

PWXCMD_30084	アドレス形式が無効です。予期した形式は[ホスト:ポート]です。
説明:	infacmd pwx コマンドで指定されているノードアドレスの形式が無効です。
ユーザの応答:	ノードアドレスを次の形式で入力します。 <i>host_name:port_number</i>
PWXCMD_30089	無効なポート番号 [<i>port_number</i>]
説明:	infacmd pwx コマンドで指定されたポート番号が無効です。
ユーザの応答:	infacmd pwx コマンドで有効なポート番号を入力します。
PWXCMD_30357	[<i>service_connection_error</i>] によりピアに接続できませんでした。
説明:	指定されたパラメータを使用してサービスを接続できませんでした。
ユーザの応答:	ドメインパラメータが有効であることを確認します。
PWXCMD_30358	ドメイン [<i>domain_name</i>] に対するゲートウェイ接続が見つかりません。
説明:	プログラムがドメインへの接続を確立できませんでした。
ユーザの応答:	ドメインゲートウェイ設定が正しいことを確認します。
PWXCMD_30359	[<i>connection_name</i>] に対する接続定義が見つかりません。
説明:	プログラムが接続定義を見つけることができませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWXCMD_30360	操作 [<i>operation_name</i>] の定義が見つかりません。
説明:	この操作のテーブルが PowerExchange データマップに含まれていません。
システムのアクション:	操作は、データオブジェクトから削除されます。
ユーザの応答:	対応する必要はありません。
PWXCMD_30361	フィールド [<i>field_name</i>] (操作 [<i>operation_name</i>]) の定義が見つかりません。
説明:	PowerExchange データマップには、この操作によって参照されるフィールドが含まれていません。
システムのアクション:	フィールドは操作から削除されます。
ユーザの応答:	対応する必要はありません。
PWXCMD_30362	フィールド [<i>field_name</i>] の定義が操作 [<i>operation_name</i>] に含まれていますが、[<i>details</i>] に一致しません
説明:	PowerExchange データマップには、このフィールドの種類、精度、またはスケールの異なる定義が含まれています。

システムのアクション： 操作のフィールドがデータマップ定義に一致するように更新されます。

ユーザの応答： 対応する必要はありません。

PWXCMD_30363 全般的なロジックエラー: [error_message]

説明： 指定したプログラムのロジックエラーが発生しました。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PWXCMD_30364 接続名の引数が無効です

説明： 接続名の引数は、二重引用符で囲まれた文字列である必要があります。文字列には、必要に応じて 1 つのワイルドカード文字を含めることができます。例: \"conn*\")

ユーザの応答： 正しい形式で接続名の引数を入力します。

PWXCMD_30365 データオブジェクト名の引数が無効です

説明： データオブジェクト名の引数は、二重引用符で囲まれた文字列である必要があります。文字列には、必要に応じて 1 つのワイルドカード文字を含めることができます。例: \"*\")

ユーザの応答： データオブジェクト名の引数を正しい形式で入力します。

PWXCMD_30366 スキーマ名の引数が無効です

説明： スキーマ名の引数は、二重引用符で囲まれた文字列である必要があります。文字列には、必要に応じて 1 つのワイルドカード文字を含めることができます。例: \"*\")

ユーザの応答： 正しい形式でスキーマ名の引数を入力します。

PWXCMD_30367 モデル [data_model] - インポート警告: [validation_warning]

説明： PowerExchange データマップのインポートによって、警告メッセージが生成されます。

ユーザの応答： 必要に応じてデータマップを修正し、データオブジェクトを同期します。

PWXCMD_30368 PowerExchange をロードできません。PWX_HOME 環境変数を確認してください。

説明： コマンドラインプログラムが PowerExchange を読み込めませんでした。プログラムは PowerExchange をインストールし、PWX_HOME 環境変数を設定する必要があります。

ユーザの応答： PWX_HOME 環境変数がローカルシステム上の PowerExchange のインストールディレクトリを示していることを確認してください。

PWXCMD_34024 置換値 'replace_value' は無効です。

説明： createdatamaps コマンドの -replace パラメータに無効な値が指定されました。

ユーザの応答： -replace パラメータには、Y または N を大文字または小文字で指定します。

PWXLog のメッセージ

PWXLog_009	PowerExchange をロードできません。PWX_HOME 環境変数が設定されていることを確認してください。
説明：	このコマンドでは、PowerExchange がインストールされていて、PWX_HOME 環境変数が設定されている必要があります。
ユーザの応答：	PWX_HOME 環境変数がローカルシステム上の PowerExchange のインストールディレクトリを示していることを確認してください。
PWXLog_34780	無効なロガーレベル「logger_level」
説明：	createdatamaps コマンドにより、冗長性に無効な値が指定されます。有効な値は DEBUG、INFO、ERROR、および FATAL です。デフォルトは INFO です。
システムのアクション：	処理を終了します。
ユーザの応答：	冗長性に有効な値を指定して、コマンドを再実行します。

PWXNative のメッセージ

PWXNative_001	リソース"<i>resource_name</i>"にアクセスできません。エラー: <i>error</i>。
説明：	内部エラーが発生しました。
システムのアクション：	処理を終了します。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWXNative_002	API の関数"<i>api_function</i>"でリソース"<i>resource_name</i>"の呼び出し中に、エラーが発生しました。エラー: "<i>error_message</i>"。
説明：	内部エラーが発生しました。
システムのアクション：	処理を終了します。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWXNative_003	無効な環境ハンドルです。
説明：	内部エラーが発生しました。
システムのアクション：	処理を終了します。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
PWXNative_004	無効な接続ハンドルです。
説明：	内部エラーが発生しました。

システムのアクション: 処理を終了します。

ン:

ユーザの応答: Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PWXNative_005 **無効なステートメントハンドルです。**

説明: 内部エラーが発生しました。

システムのアクション: 処理を終了します。

ン:

ユーザの応答: Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PWXNative_006 *error_message*

説明: 内部エラーが発生しました。

システムのアクション: 処理を終了します。

ン:

ユーザの応答: Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

PWXNative_007 **このパスワード内に、PowerExchange でサポートされていない文字が 1 つまたは複数あります。**

説明: 指定した PowerExchange のパスワードに、サポートされていない文字が含まれています。

システムのアクション: 処理を終了します。

ン:

ユーザの応答: コマンドを再入力して有効なパスワードを指定してください。

PWXPC メッセージ

PowerExchange Client for PowerCenter メッセージの詳細については、『*PowerCenter メッセージリファレンス*』を参照してください。

第 17 章

R メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [REGEX メッセージ, 362](#) ページ
- [REP メッセージ, 363](#) ページ
- [REP_CORE メッセージ, 429](#) ページ
- [RFC メッセージ, 429](#) ページ
- [RR メッセージ, 431](#) ページ
- [RS メッセージ, 433](#) ページ

REGEX メッセージ

REGEX_34005	REG_MATCH 関数には引数を 2 つ指定します。
説明：	関数に渡された引数の数が無効です。
ユーザの応答：	関数の構文を確認してください。
REGEX_34006	サブジェクト引数およびパターン引数は文字データタイプである必要があります。
説明：	関数に渡された引数のデータタイプが無効です。
ユーザの応答：	引数が文字データタイプであることを確認してください。
REGEX_34007	Integration Service はパターンをコンパイルできませんでした。
説明：	関数で指定したパターンが無効であるため、Integration Service は式をコンパイルできませんでした。
ユーザの応答：	関数で指定したパターンが有効であることを確認してください。
REGEX_34008	REG_EXTRACT 関数には最低 2 つの引数が必要です。
説明：	関数に渡された引数の数が無効です。
ユーザの応答：	関数の構文を確認してください。
REGEX_34009	REG_EXTRACT 関数には引数を最大 3 つ指定できます。
説明：	関数に渡された引数の数が無効です。

ユーザの応答：	関数の構文を確認してください。
REGEX_34010	perl 互換正規表現の構文にエラーがあるため、Integration Service がサブジェクトを検証できませんでした。
説明：	perl 互換正規表現の構文にエラーがあるため、Integration Service がサブジェクト引数の値を検証できませんでした。メモリが不足しています。または、サブジェクト引数の値に無効な構文が含まれている場合があります。
ユーザの応答：	システムに十分なメモリがあることを確認してください。 式の構文を確認してください。Perl 互換の正規表現構文の使用
REGEX_34011	perl 互換正規表現の構文にエラーがあるため、Integration Service がサブパターンを抽出できませんでした。
説明：	perl 互換正規表現の構文にエラーがあるため、Integration Service がサブパターンを抽出できませんでした。メモリが不足しています。または、サブパターンに無効な構文が含まれます。
ユーザの応答：	システムに十分なメモリがあることを確認してください。 式の構文を確認してください。Perl 互換の正規表現構文の使用
REGEX_34014	REG_REPLACE 関数には、引数を 3 つまたは 4 つ指定します。
説明：	関数に渡された引数の数が無効です。
ユーザの応答：	関数の構文を確認してください。

REP メッセージ

REP_12001	データベースサーバーへのログオンに失敗しました。
説明：	Integration Service がデータベースサーバーへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答：	正しい情報でログインしてください。ユーザー名およびパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
REP_12005	パッケージ SQL スクリプトファイルを実行しようとして開いた際にエラーが発生しました。この製品はおそらく正常にインストールされていません。SE に連絡してください。
説明：	Integration Service が必要な SQL スクリプトファイルを見つけられません。
ユーザの応答：	win.ini ファイルで、Informatica PowerMart の HOME 項目が、SQL スクリプトの存在するディレクトリを指していることを確認してください。HOME 項目が正しい場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

REP_12014	リポジトリへのアクセス中にエラーが発生しました。
説明：	リポジトリサービスが、リポジトリへのアクセス中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。このエラーメッセージの前に、REP_51056 メッセージが出力されている場合があります。
REP_12021	ローカルリポジトリ<ローカルリポジトリ名>（ドメイン<ローカルリポジトリの PowerCenter ドメイン>）へのグローバルリポジトリ<グローバルリポジトリ名>（グローバルリポジトリの PowerCenter ドメイン>）からの接続に失敗しました。
説明：	Service Manager はグローバルリポジトリからローカルリポジトリに接続できませんでした。
ユーザの応答：	ローカルリポジトリがグローバルリポジトリとともに登録されていることを確認します。また、2つのリポジトリのリポジトリサービスが動作していることも確認してください。さらに、ローカルリポジトリの接続情報が最新であることを確認してください。
REP_12022	グローバルリポジトリ<グローバルリポジトリ名>（ドメイン<グローバルリポジトリの PowerCenter ドメイン>）へのローカルリポジトリ<ローカルリポジトリ名>（ローカルリポジトリの PowerCenter ドメイン>）からの接続に失敗しました。
説明：	Service Manager はローカルリポジトリからグローバルリポジトリに接続できませんでした。
ユーザの応答：	ローカルリポジトリがグローバルリポジトリとともに登録されていることを確認します。また、2つのリポジトリのリポジトリサービスが動作していることも確認してください。さらに、グローバルリポジトリの接続情報が最新であることを確認してください。
REP_12033	アクセス先のリポジトリがこのバージョンの製品に対応していません。
説明：	リポジトリのバージョンがクライアントやサーバーのバージョンに一致していません。
ユーザの応答：	リポジトリが古い場合には、リポジトリをアップグレードしてください。ソフトウェアが古い場合には、ソフトウェアをアップグレードしてください。
REP_12119	指定されたデータベース接続にリポジトリが存在しません。
説明：	Integration Service がデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答：	正しい情報でログインしてください。ユーザー名およびパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
説明：	リポジトリテーブルを参照するための適切なデータベース特権がありません。
ユーザの応答：	データベース管理者に依頼して、データベースに対する特権を確認してもらいます。

REP_12122	このフォルダをロック解除できません。もう一度実行してください。
説明:	データベースエラーです。
ユーザの応答:	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについてデータベースのマニュアルを参照してください。
REP_12123	このフォルダを削除できません。もう一度実行してください。
説明:	データベースエラーです。
ユーザの応答:	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。必要に応じて、適切なアクションについてデータベースのマニュアルを参照してください。
REP_12124	このフォルダを削除できません。このフォルダは他のユーザーが使用しています。
説明:	別のユーザーがログインしているフォルダを削除しようとした。接続しているユーザーがいない場合でもフォルダにはロックが残っている場合があります。
ユーザの応答:	全ユーザーにすべてのクライアントツールを終了させてください。Repository Manager を使ってロックを調べてください。必要に応じて古いロックを削除してください。その後操作を続行してください。 警告: 有効なロックを削除すると、リポジトリに矛盾が生じる場合があります。
REP_12164	ドメイン関連エラー: <エラーメッセージ>。
説明:	Service Manager は要求された操作を完了できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの説明を読み、ドメイン接続に必要な変更を行ってください。詳細については、エラーコードを調べ、その原因と対処法を見つけてください。
REP_12225	入力された値が正しいメモリ属性ではありません。
説明:	メモリ属性の値は無効です。
ユーザの応答:	有効な値を入力してください。値は KB、MB、または GB に続く正または負の整数としてください。または、実行時に Integration Service が自動的に値を判断して入力することもできます。
REP_12233	Increment By は 2147483647 以下でなければなりません。
説明:	シーケンスジェネレータトランスフォーメーションプロパティの Increment By の値が、整数のデータタイプの最大値より大きい値です。
ユーザの応答:	Increment By の値を、整数のデータタイプの最大値以下に設定してください。
REP_12325	内部エラー。接続コールバックがありません。
説明:	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12326	リモートリポジトリ用の接続情報を取得する際にエラーが発生しました。
説明：	別のリポジトリに接続するために必要な環境設定パラメータがグローバルリポジトリにありません。
ユーザの応答：	登録されたりポジトリに接続して、環境設定パラメータを修正してください。
REP_12327	内部エラー。接続コールバックでエラーが返されました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12328	この位置のリポジトリは同じ名前を持っていません。
説明：	データベース接続または入力したリポジトリ名のいずれかが誤っています。
ユーザの応答：	ステータスバーに正しいリポジトリ名が表示されます。誤った情報を修正してください。
説明：	ネットワーク上のリポジトリに接続しようとしたますが、接続処理中にネットワーク障害が発生しました。
ユーザの応答：	PowerCenter クライアントとリポジトリがネットワークに接続されていることを確認してください。リポジトリに再度接続する際に、[リポジトリ接続] ダイアログボックスでリポジトリのホスト名とポート番号を入力してください。
REP_12330	リポジトリ情報の取り出しに失敗しました。
説明：	データベースエラーです。
ユーザの応答：	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。データベースエラーが報告されていない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12332	リポジトリオブジェクト情報を初期化する際にエラーが発生しました。
説明：	メモリが不足しています。
ユーザの応答：	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、システムに RAM を追加する必要がある場合があります。
説明：	データベースエラーです。
ユーザの応答：	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。データベースエラーが報告されていない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12333	複数の GDR が見つかりました。
説明：	Integration Service が矛盾しているリポジトリ情報を検出しました。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12334	リポジトリ名が一致しません。
説明：	グローバルリポジトリとこれに登録されたリポジトリの名前が同じです。
ユーザの応答：	ローカルリポジトリの登録を解除してください。リポジトリに新しい名前をつけて別の場所にコピーしてから、再登録してください。
REP_12335	現在のリポジトリが GDR ではありません。
説明：	グローバルリポジトリに接続していないのにリポジトリを登録するなどのグローバルリポジトリ操作を実行しようとしてしました。
ユーザの応答：	必要に応じて、リポジトリをグローバルリポジトリに格上げしてください。 警告: リポジトリをいったんグローバルリポジトリにすると、ローカルリポジトリに変更することはできません。
REP_12336	このリポジトリは既に GDR <グローバルリポジトリ名>に登録されています。
説明：	別のグローバルリポジトリに登録されているリポジトリをグローバルリポジトリに登録しようとしてしました。
ユーザの応答：	リポジトリを新しいグローバルリポジトリに登録する場合には、元のグローバルリポジトリでの登録を解除してください。そのあと、新しいグローバルリポジトリで登録してください。
REP_12337	これはローカルリポジトリではありません。
説明：	従属リポジトリをグローバルリポジトリに登録しようとしてしました。グローバルリポジトリに登録できるのは、独立リポジトリだけです。
ユーザの応答：	リポジトリを新しいグローバルリポジトリに登録する場合には、元のグローバルリポジトリでの登録を解除してください。そのあと、新しいグローバルリポジトリで登録してください。
REP_12338	この名前のリポジトリは既に登録されています。
説明：	同じ名前のローカルリポジトリがグローバルリポジトリに存在するのに、ローカルリポジトリに登録しようとしてしました。
ユーザの応答：	リポジトリの登録を解除してください。リポジトリに新しい名前をつけて別の場所にコピーしてから、再登録してください。
REP_12339	内部エラー。新規リポジトリ ID の割り当てでエラーが発生しました。
説明：	データベースエラー。
ユーザの応答：	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。データベースエラーが報告されていない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

REP_12340	リモートリポジトリを更新する際にエラーが発生しました。
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。データベースエラーが報告されていない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12341	GDR を更新する際にエラーが発生しました。
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	サーバーのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。データベースエラーが報告されていない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
説明:	リポジトリサービスのサービスバージョンを実行するように設定されていないノード上で、ローカルリポジトリのリポジトリサービスが実行されています。
ユーザの応答:	リポジトリサービスのサービスバージョンを実行するように設定されているノード上で実行するように、ローカルリポジトリのリポジトリサービスを設定します。
REP_12342	選択されたリポジトリが現在のグローバルリポジトリで登録されていません。
説明:	現在のグローバルリポジトリで登録されていないリポジトリの登録を解除しようとしてしました。
ユーザの応答:	グローバルリポジトリで登録されているリポジトリしか登録解除はできません。
REP_12346	メモリの割り当てが失敗しました。
説明:	メモリの割り当てが不十分です。
ユーザの応答:	不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。問題が解決しない場合は、システムに RAM を追加する必要がある場合があります。
REP_12347	リポジトリ内の接続情報の更新中にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリ登録時の接続情報の更新中、または接続情報の編集集中にデータベースエラーが発生しました。
ユーザの応答:	リポジトリサービスのイベントログまたはエラーログを調べて、関連するデータベースエラーメッセージを確認してください。データベースエラーが報告されていない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12352	現在のユーザーはこの操作を行う特権がありません。
説明:	必要な特権がないのに、操作を行おうとしてしました。
ユーザの応答:	データベース管理者に依頼して、特権を確認してもらいます。

REP_12355	このオブジェクト<オブジェクト名>は、読み込まれた後で変更されました。
説明：	編集しようとしているリポジトリオブジェクトは、以前に開いたあとで、別のユーザーによって変更または保存されています。
ユーザの応答：	オブジェクトをいったん閉じて再度開き、編集されたオブジェクトを表示してください。
REP_12357	オブジェクト<オブジェクト名>は、<ユーザー名>によって既にロックされています。ロックを再取得しますか？
説明：	ユーザー名でロックされているオブジェクトを編集しようとした。他のユーザーがそのユーザー名およびパスワードを使用してこのオブジェクトにアクセスしたか、あるいはそのオブジェクトの前の操作中にクライアントがシャットダウンしました。
ユーザの応答：	他のユーザーが当該ユーザー名およびパスワードを使用している場合には、[No] をクリックしてから、そのユーザーにオブジェクトを閉じてログアウトするように依頼します。オブジェクトの操作中に PowerCenter クライアントがシャットダウンした場合、だれもこのオブジェクトを開いていないことが確実であれば、[Yes] をクリックします。 警告: 他のユーザーがオブジェクトを操作しているときにをクリックすると、リポジトリが重大な損傷を被る場合があります。
REP_12363	警告: 作成された Teradata リポジトリに対しての正しいインデックスか否かチェックできません。リポジトリがバックアップされていることを確認し、リポジトリをアップグレード後リストアしてください。
説明：	リポジトリを起動しているデータベースユーザーは、Teradata 辞書に問い合わせするための権限を持っていません。Teradata リポジトリテーブルに正しいプライマリインデックスがあるかどうか、リポジトリサービスは Teradata 辞書に問い合わせる必要があります。
ユーザの応答：	Teradata リポジトリをアップグレード後、起動する前にバックアップとリストアを行ったかどうか確認してください。これにより、リポジトリサービスはリポジトリテーブルの新しいプライマリインデックスを作成します。Teradata リポジトリを起動する前に、必ずバックアップとリストアを行ってください。
REP_12364	Teradata アップグレード処理を完了させるには、リポジトリ(リポジトリ名) のバックアップを取り、既存のリポジトリを削除し、バックアップファイルからリストアしてください。それからリポジトリを起動します。
説明：	Teradata リポジトリのアップグレード後、バックアップとリストアをせずに起動しようとした。
ユーザの応答：	リポジトリをバックアップし、リストアしてください。これにより、リポジトリサービスでリポジトリテーブル用のプライマリインデックスが作成されます。リポジトリを起動する前に、必ずバックアップとリストアを行ってください。

REP_12370	リポジトリのバージョンが製品のリリースと互換性がありません。(リポジトリのバージョンは<バージョン>ですが、製品は<バージョン>を前提としています。)リポジトリのアップグレードが必要です。
説明:	製品が前提とするカレントバージョンに、リポジトリをアップグレードする必要があります。
ユーザの応答:	管理者ツールを使用して、リポジトリを更新します。
REP_12371	リポジトリのバージョンが製品のリリースと互換性がありません。(リポジトリのバージョンは<バージョン>ですが、製品は<バージョン>を前提としています。)製品のアップグレードが必要です。
説明:	リポジトリが新しいバージョンの製品にアップグレードされています。
ユーザの応答:	PowerCenter クライアント、リポジトリサービス、および Integration Service をアップグレードします。
REP_12372	この製品のリリースに対して新しすぎるデータをリポジトリが持っています。(リポジトリデータのバージョンは<バージョン>ですが、製品は<バージョン>を前提としています。)製品のアップグレードが必要な場合があります。
説明:	リポジトリが新しいバージョンの製品にアップグレードされています。
ユーザの応答:	PowerCenter クライアント、リポジトリサービス、および Integration Service をアップグレードします。
REP_12373	この製品のリリースに対して古すぎるデータをリポジトリが持っています。(リポジトリデータのバージョンは<バージョン>ですが、製品は<バージョン>を前提としています。)リポジトリデータのアップグレードが必要な場合があります。
説明:	製品が前提とするカレントバージョンに、リポジトリをアップグレードする必要があります。
ユーザの応答:	管理者ツールを使用して、リポジトリを更新します。
REP_12381	あるはずのオブジェクトが見つからなかったため、操作を実行できません。リポジトリをチェックしてください。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12382	リポジトリ内のオブジェクト情報の更新中にエラーが発生しました。更新された行がなかったか、複数の行が更新されています。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

REP_12386	リポジトリ<リポジトリ名>に対して使用できるデータベースオブジェクトがありません。(要求されたデータベースでリポジトリがサポートされていないか、適切なデータベースドライバが存在しません。)
説明:	環境設定ファイルに指定したデータベースタイプでリポジトリがサポートされていません。
ユーザの応答:	Integration Service セットアップを調べ、リポジトリのデータベースタイプを修正します。
REP_12387	<オブジェクトタイプ> <オブジェクト名>に対する<保存/取り出し>ロックを取得しようとして、タイムアウトしました。原因は競合ロックです。<アプリケーション>を実行しているコンピュータ<ホスト名>のユーザー<ユーザー名>が、<時刻>に<オブジェクトタイプ> <オブジェクト名>に対する<保存/取り出し>ロックを取得しました。もう一度実行してください。
説明:	リポジトリオブジェクトへのアクセス、またはリポジトリオブジェクトの保存を行おうとしましたが、リポジトリが必要な取り出しロックまたは保存ロックを作成できないため、タスクを実行できません。このエラーが発生したのは、別のユーザーがオブジェクトをロックしているためです。
ユーザの応答:	操作を再度実行してください。問題が解決しない場合には、メッセージで提供された情報により、該当ユーザーがオブジェクトにアクセスしているかどうかを確認してください。オブジェクトが使用中でもアクセス中でもないことが確認できた場合は、必要に応じてオブジェクトのロックを解除することを管理者に依頼してください。
REP_12389	データベース接続プロパティ<数値>を設定できません。
説明:	データベースエラーが発生したために、必要なデータベース接続のパラメータをリポジトリ接続に設定できません。
ユーザの応答:	リポジトリデータベースサーバーが起動しており、稼動中であることを確認してください。データベースに問題が無い場合は、リポジトリへの接続を再度試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12390	マッピング<マッピング名>には、存在しないポートを指す依存性が含まれています。マッピングは無効とみなされます。
説明:	マプレットを使用するセッションを開始しましたが、リポジトリにおいてマッピングに関する情報が矛盾しています。
ユーザの応答:	Designer でマッピングを開いて、マッピングを検証して保存し直してください。問題が解決しない場合は、マッピングが使用するマプレットに矛盾が含まれています。マプレットを開いて検証してから、保存してください。次に、もう一度マッピングの検証を行ってから保存してください。
REP_12392	リポジトリ<リポジトリ名>に対する GID の作成が失敗しました。
説明:	内部エラー。ハードウェアの障害である可能性があります。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12403	ロケール情報を取得できません。
説明：	リポジトリが pmlocale.bin ファイルを見つけられないか、または読むことができません。
ユーザの応答：	pmlocale.bin ファイルがインストールディレクトリにあること、また、ディスクが障害によって破損していないことを確認してください。
REP_12404	内部シーケンスジェネレータに対する新しい ID の割り当てに失敗しました: <シーケンス名>。
説明：	リポジトリデータベースエラーが発生したため、内部 ID の生成が失敗しました。
ユーザの応答：	リポジトリデータベースエラーが発生している場合は、データベースの問題を解決した後で実行を再度試みてください。
説明：	リポジトリに矛盾のあるデータがあります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12405	新しい ID の取り出しが失敗しました。
説明：	リポジトリデータベースエラーが発生したため、内部 ID の生成が失敗しました。
ユーザの応答：	リポジトリデータベースエラーが発生している場合は、データベースの問題を解決した後で実行を再度試みてください。
説明：	リポジトリに矛盾のあるデータがあります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12415	このフォルダ内のオブジェクトに対して最終保存時刻を比較した際にエラーが発生しました!
説明：	リポジトリデータベースサーバーが時刻を提供できなかったか、またはサーバーが正常に動作していません。データベースで以前に生じた問題によって、何らかのデータの矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	実行を再度試みます。データベースサーバーログを調べて、問題の原因を究明してください。データベースエラーがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12416	共有フォルダに対して配布時刻を比較した際にエラーが発生しました!
説明：	リポジトリデータベースサーバーが時刻を提供できなかったか、またはサーバーが正常に動作していません。データベースで以前に生じた問題によって、何らかのデータの矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	実行を再度試みます。データベースサーバーログを調べて、問題の原因を究明してください。データベースエラーがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。

REP_12422	GDR に接続できません!
説明:	グローバルリポジトリのホストデータベースが無効か、またはグローバルリポジトリに対する接続情報が無効です。
ユーザの応答:	接続情報がすべてのクライアントシステムにおいて同じであることを確認してください。接続がセカンダリ接続になっている場合は、グローバルリポジトリに対する接続情報が、ローカルリポジトリの登録後に変更されていないかを確認してください。グローバルリポジトリを別のリポジトリサービスに移動した場合、あるいはグローバルリポジトリの設定情報を編集した場合、接続情報が変更されている可能性があります。リポジトリドメインで接続情報を更新するには、グローバルリポジトリの接続情報をローカルリポジトリに配信してください。
REP_12449	内部エラー。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12450	出力ファイル<ファイル名>を作成できません。
説明:	リポジトリをバックアップしようとしたますが、Repository Manager はバックアップファイルを作成できませんでした。ハードディスクがいっぱいか、または破損しています。
ユーザの応答:	十分なディスクの容量があるか、ハードディスクに問題がないかを確認してください。
REP_12452	ファイル<ファイル名>への書き込みに失敗しました!
説明:	リポジトリをバックアップしようとしたますが、管理者ツールはバックアップファイルに書き込めませんでした。ハードディスクがいっぱいか、または破損しています。
ユーザの応答:	十分なディスクの容量があるか、ハードディスクに問題はないかを確認してください。
REP_12454	入力ファイル<ファイル名>を開くことができません!
説明:	リポジトリをリストアしようとしたますが、リポジトリサービスはバックアップファイルから読み込めませんでした。バックアップファイルが壊れているか、またはハードディスクに不良セクタがあります。
ユーザの応答:	ハードディスクを調べて、問題を究明してください。古いバックアップでバックアップファイルをリストアしなければならない場合があります。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12456	ファイル<ファイル名>からの読み込みに失敗しました!
説明:	リポジトリをリストアしようとしたますが、リポジトリサービスはバックアップファイルから読み込めませんでした。バックアップファイルが壊れているか、またはハードディスクに不良セクタがあります。
ユーザの応答:	ハードディスクを調べて、問題を究明してください。古いバックアップでバックアップファイルをリストアしなければならない場合があります。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

REP_12457	予期しないデータがファイル<ファイル名>の中にあります!
説明:	リポジトリのバックアップファイルのデータに矛盾が生じています。
ユーザの応答:	ハードディスクを調べて、問題を究明してください。古いバックアップでバックアップファイルをリストアしなければならない場合があります。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12466	リポジトリオブジェクト情報を挿入する際にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリデータベースエラーによって、リポジトリの作成またはアップグレードが失敗しました。
ユーザの応答:	データベースエラーを修正してから、リポジトリの作成またはアップグレードを試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12467	リポジトリオブジェクト属性情報を挿入する際にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリデータベースエラーによって、リポジトリの作成またはアップグレードが失敗しました。
ユーザの応答:	データベースエラーを修正してから、リポジトリの作成またはアップグレードを試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12468	サーバーロケール情報を挿入する際にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリデータベースエラーによって、リポジトリの作成またはアップグレードが失敗しました。
ユーザの応答:	データベースエラーを修正してから、リポジトリの作成またはアップグレードを試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12469	オブジェクトツリーを初期化する際にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリの作成、アップグレード、またはリストアが正常に行われませんでした。使用中のリポジトリで問題が発生した場合は、データベースに矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12470	リポジトリ情報を更新する際にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリデータベースエラーによって、リポジトリの作成またはアップグレードが失敗しました。
ユーザの応答:	データベースエラーを修正してから、リポジトリの作成またはアップグレードを試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

REP_12471	最初のユーザーの作成時にエラーが発生しました。
説明:	リポジトリデータベースのエラーによって、リポジトリの作成が失敗しました。
ユーザーの応答:	データベースエラーを修正してから、リポジトリの作成を再度試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12477	このリポジトリには現在使用中のフォルダが含まれます。使用中の間はリポジトリを削除できません。
説明:	他のユーザーがログインしているリポジトリを削除しようとしてしました。接続しているユーザーがいない場合は、リポジトリにロックが残っている可能性があります。
ユーザーの応答:	全ユーザーにすべてのクライアントツールを終了させてください。Repository Manager を使ってロックを調べてください。必要に応じて古いロックを削除してください。その後操作を続行してください。 警告: 有効なロックを削除すると、リポジトリに矛盾が生じる場合があります。
REP_12488	新しい内部シーケンスジェネレータを追加できません。
説明:	リポジトリデータベースエラーによって、リポジトリの作成またはアップグレードが失敗しました。
ユーザーの応答:	データベースエラーを修正してから、リポジトリの作成またはアップグレードを試みてください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12492	このリポジトリには現在使用中のフォルダが含まれます。フォルダが使用中の間はリポジトリをアップグレードできません。
説明:	他のユーザーがログインしているリポジトリをアップグレードしようとしてしました。接続しているユーザーがいない場合は、リポジトリにロックが残っている可能性があります。
ユーザーの応答:	全ユーザーにすべてのクライアントツールを終了させてください。Repository Manager を使ってロックを調べてください。必要に応じて古いロックを削除してください。その後操作を続行してください。 警告: 有効なロックを削除すると、リポジトリに矛盾が生じる場合があります。
REP_12494	このソフトウェアリリースによってサポートされるバージョンよりも新しいリポジトリです。アップグレードを行えません。
説明:	製品のバージョンがリポジトリバージョンより古くなっています。
ユーザーの応答:	リポジトリ内の古いロックをすべて解除してください。PowerCenter クライアントを最新バージョンにアップグレードしてから、リポジトリをアップグレードしてください。

REP_12496	このリポジトリは古すぎてアップグレードできません。
説明：	Repository Manager の新しいリリースでリポジトリをアップグレードしようとしたが、そのリポジトリのバージョンのアップグレードはサポートされていません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12505	スクリプトファイル<ファイル名>の実行中にエラーが発生しました。
説明：	データベースエラーか、またはスクリプトで問題が発生しました。
ユーザの応答：	データベースエラーを修正して、実行を再度試みてください。データベースエラーがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12581	パッケージ SQL スクリプトファイルを実行しようとして開いた際にエラーが発生しました。この製品はおそらく正常にインストールされていません。SE に連絡してください。
説明：	PowerCenter クライアントインストールディレクトリでこのスクリプトファイルを見つけられないか、またはファイルが壊れています。
ユーザの応答：	PowerCenter クライアントを再度インストールして、正しいスクリプトを取得してください。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12589	ロック処理中にエラーが発生しました。
説明：	データベースエラーまたはリポジトリ内のデータの矛盾によって、内部エラーが発生しました。このエラーには、詳細な説明のエラーメッセージまたはデータベースエラーメッセージが付いている場合があります。
ユーザの応答：	実行を強制終了してから、再度試みてください。問題が解決せず、データベースエラーがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
REP_12590	GDR で<リポジトリ名>を更新する際にエラーが発生しました。
説明：	リポジトリの登録または登録の解除を行う際に、データベースエラーが発生しました。
ユーザの応答：	データベースエラーが発生している場合は、データベースエラーを修正してから、再度試みてください。さもなければ、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12591	GDR で<リポジトリ名>を更新する際にエラーが発生しました（リポジトリが矛盾した状態になっている可能性があります）
説明：	リポジトリの登録または登録の解除を行う際に、リポジトリデータベースエラーが発生しました。

ユーザの応答：	リポジトリデータベースエラーが発生している場合は、データベースエラーを修正してから、再度試みてください。正常に実行することができれば、リポジトリ内の矛盾は修正されます。さもなければ、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12651	メモリの割り当てが失敗しました。
説明：	Integration Service マシンのメモリが不足しています。
ユーザの応答：	仮想メモリを増やすか、または他のアプリケーションを終了します。
REP_12654	パスワードが長すぎます。
説明：	入力されたパスワードは、76 文字の制限を超えています。
ユーザの応答：	パスワードを短くしてください。
REP_12678	グローバルデータマートリポジトリへの接続が何らかの理由で使用できません。
説明：	ショートカットの取り出し中に、グローバルリポジトリ接続が失敗しました。グローバルリポジトリに対する接続情報が変更されているか、またはリポジトリデータベースサーバーがダウンしています。
ユーザの応答：	データベースエラーメッセージを調べて、詳細な情報を収集し、問題を修正してください。変更のあった接続情報は、管理者ツールで更新します。
REP_12708	メモリの割り当てができません。
説明：	Integration Service マシンのメモリが不足しています。
ユーザの応答：	仮想メモリを増やすか、または他のアプリケーションを終了します。
REP_12709	このソースのデータベースタイプを見つけられません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_12734	ソースデータベース<ソースデータベース接続>と Integration Service<Integration Service 名>にはコードページの互換性がありません（一方向の互換性は必要）。
説明：	検証エラーです。ソースデータベース接続のコードページが、Integration Service コードページのサブセットではありません。Integration Service が Unicode データ移動モードで動作している場合、このことがセッション失敗の原因になります。
ユーザの応答：	Integration Service を ASCII モードで動作している場合は、この警告を無視できます。Integration Service が Unicode モードで動作している場合は、以下のいずれかの処置で問題を解決してください。 <ul style="list-style-type: none"> • セッションに対して、別のソースデータベース接続を選択する。 • ワークフローを実行するために別の Integration Service を選択する。 • ソースデータベース接続用に設定されたコードページを修正する。 • Integration Service 用に登録されたコードページを修正する。

REP_12735	ソースファイル<ファイル名>と Integration Service<Integration Service 名>のコードページに互換性がありません。（一方向の互換性は必要です。）
説明：	検証エラーです。ソースファイルのコードページが、Integration Service のコードページのサブセットではありません。Integration Service が Unicode データ移動モードで動作している場合、このことがセッション失敗の原因になります。
ユーザの応答：	Integration Service を ASCII モードで動作している場合は、この警告を無視できます。Integration Service が Unicode モードで動作している場合は、以下のいずれかの処置で問題を解決してください。 <ul style="list-style-type: none"> • セッションに対して別のソースファイルとコードページを選択する。 • ワークフローを実行するために別の Integration Service を選択する。 • Integration Service 用に登録されたコードページを修正する。
REP_12736	データベース<データベース名>と Integration Service<Integration Service 名>のコードページに互換性がありません。
説明：	検証エラーです。セッションにルックアップトランスフォーメーションまたはストアードプロシージャトランスフォーメーションが含まれており、ルックアップデータベースまたはストアードプロシージャデータベースのコードページに Integration Service のコードページとの互換性がありません。Integration Service が Unicode データ移動モードで動作している場合、このことがセッション失敗の原因になります。
ユーザの応答：	Integration Service を ASCII モードで動作している場合は、この警告を無視できます。Integration Service が Unicode モードで動作している場合は、以下のいずれかの処置で問題を解決してください。 <ul style="list-style-type: none"> • ワークフローを実行するために別の Integration Service を選択する。 • Workflow Manager でデータベースに対して設定されたコードページを修正する。 • セッションのプロパティで他のルックアップデータベースまたはストアードプロシージャデータベースを選択する。 • Integration Service 用に登録されたコードページを修正する。
REP_12773	グローバルリポジトリのコードページ（<コードページ名>）と選択されたコードページ（<コードページ名>）には互換性がありません。
説明：	ローカルリポジトリをアップグレードするときには、ローカルリポジトリのコードページはグローバルリポジトリのコードページのスーパーセットでなければなりません。
ユーザの応答：	適切なコードページを選択してください。

REP_12782	リポジトリ<リポジトリ名>のコードページ<コードページ名>と<PowerCenter クライアント>のコードページ<コードページ名>は、互換性がありません。
説明:	PowerCenter クライアントのコードページと接続先のリポジトリのコードページには互換性がありません。PowerCenter クライアントとリポジトリのコードページは互換性がなければなりません。また、これらのコードページは、Integration Service のコードページと互換性がある必要があります。
ユーザの応答:	PowerCenter クライアントのコードページを、リポジトリのコードページと互換性があるものに変更してください。または、リポジトリのコードページを変更する必要がある場合は、リポジトリを新しい場所またはバックアップにコピーしてリストアできます。どちらの対処法も、リポジトリに対して別のコードページを設定できます。
REP_12934	ユーザー<ユーザー名>の情報の取り出しに失敗しました。
説明:	データベースエラーです。
ユーザの応答:	詳細については、一緒に出力されるデータベースエラーメッセージを読んでください。
説明:	PowerCenter クライアントを実行しているコンピュータがメモリ不足です。
ユーザの応答:	他のアプリケーションを終了してください。
REP_12950	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のルックアップ条件が無効です: ルックアップテーブルカラム<カラム名>とトランスフォーメーションポート<ポート名>が同じです。
説明:	ルックアップ条件に対して不正な式の値を XML ファイルに入力しています。ルックアップテーブルカラムが、トランスフォーメーションポートと同じです。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、ルックアップテーブルカラムがトランスフォーメーションポートと異なるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_12951	ルックアップ条件が無効です。ルックアップテーブルカラム<カラム名>と Transformation ポート<ポート名>が同じです。トランスフォーメーションは無効です。
説明:	ルックアップ条件に対して不正な式の値を XML ファイルに入力しています。ルックアップテーブルカラムが、トランスフォーメーションポートと同じです。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、ルックアップテーブルカラムがトランスフォーメーションポートと異なるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_12952	ジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に無効なジョイナ条件が指定されています。マスタポート<ポート名>と明細ポート<ポート名>が同じです。
説明:	ジョイン条件に対して不正な式の値を XML ファイルに入力しています。マスタポートが明細ポートと同じです。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、マスターポートが明細ポートとは異なるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_12953	ジョイン条件が無効です。マスターポート<ポート名>と明細ポート<ポート名>が同じです。トランスフォーメーションは無効です。
説明：	ジョイン条件に対して不正な式の値を入力しています。マスターポートが明細ポートと同じです。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、マスターポートが明細ポートとは異なるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_12954	警告: ストアドプロシージャの型が Normal に設定されている一方、ストアドプロシージャトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の Call Text 属性に空でない値が設定されています。
説明：	XML ファイルでストアドプロシージャの型属性を Normal に定義した場合、ストアドプロシージャの呼び出しテキスト属性には値が含まれています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、ストアドプロシージャの型属性を Normal に定義した場合に呼び出しテキスト属性値が空になるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_12955	警告: ストアドプロシージャの型が Normal に設定されている一方、ストアドプロシージャトランスフォーメーションの Call Text 属性に空でない値が設定されています。
説明：	XML ファイルでストアドプロシージャの型属性を Normal に定義した場合、呼び出しテキスト属性には値が含まれています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、ストアドプロシージャの型属性を Normal に定義した場合に呼び出しテキスト属性値が空になるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_12975	ターゲットリポジトリ中に、<接続文字列>用を選択できる既存の MQ 接続がありません。
説明：	これは通知を目的とした情報メッセージです。キュー接続が定義されていないターゲットリポジトリに WebSphere MQ セッションをコピーしようとした。
ユーザの応答：	ターゲットリポジトリに少なくとも 1 個のキュー接続を作成します。
REP_12991	ホスト<ホスト名> (ポート番号: <ポート番号>) 上の<リポジトリ名>リポジトリエージェントへの接続に失敗しました。システムエラーメッセージ: <エラーメッセージ>。
説明：	リポジトリクライアントがリポジトリエージェントプロセスに接続できませんでした。リポジトリエージェントのホスト名またはポート番号が正しくない可能性があります。

ユーザの応答：	リポジトリクライアント接続情報で指定されたホスト名およびポート番号が、リポジトリエージェント環境設定で指定された情報と同じであることを確認してください。
REP_12994	サーバーシステムエラー（エラー番号=<エラー番号>）:<システムエラーメッセージ>。
説明：	リポジトリサービスシステムでエラーが発生しました。
ユーザの応答：	Windows のリポジトリサービスの場合、システムイベントログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。Windows ヘルプを参照して、示されたシステムエラー番号を調べてください。 UNIX のリポジトリサービスの場合、/usr/include/sys/errno.h ファイルでエラーの内容を確認します。エラーの説明は、UNIX のマニュアルに記載されています。
REP_12995	Integration Service をシャットダウンできませんでした。
説明：	Integration Service はシャットダウンしません。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。
REP_12996	ソータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用のキーが選択されていません。
説明：	ソータトランスフォーメーションに対してソートキーが設定されていません。
ユーザの応答：	ソータトランスフォーメーションを編集して、ソートキーとして使用するポートを 1 つ以上選択してください。
REP_12999	ソータトランスフォーメーションに対してキーが選択されていません。このトランスフォーメーションは無効です。
説明：	ソータトランスフォーメーションに対してソートキーが設定されていません。
ユーザの応答：	ソータトランスフォーメーションを編集して、ソートキーとして使用するポートを 1 つ以上選択してください。
REP_22674	カスタムトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>は、クラス名に非 ASCII 文字があります。
説明：	カスタムトランスフォーメーションのクラス名が非 7 ビット ASCII 文字を持っています。
ユーザの応答：	トランスフォーメーションのプロパティを編集して、クラス名に 7 ビット ASCII 文字を入力します。
REP_32000	Error:DSQ インスタンス<ソース修飾子名>（<ソース>用）を見つけることができませんでした。
説明：	ソースに対応するソース修飾子トランスフォーメーションが XML ファイルにありません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、ソース修飾子トランスフォーメーションに有効な設定が入力されていることを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32001	Error:DSQ<ソース修飾子名>に対するソース参照:<ソース>DBD:<ソース>が見つかりません。
説明:	指定したソース修飾子トランスフォーメーションに関連付けられているソースがXML ファイルにありません。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、指定したソース修飾子トランスフォーメーションに有効なソースがあることを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32002	エラー: 同じ順番のグループが複数あります: <番号>(<グループ>)。
説明:	XML ファイルで、特定のソース、ターゲット、トランスフォーメーションに対して同じ順番を持つ複数のグループを指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルで指定したソース、ターゲット、またはトランスフォーメーションの GROUP ノードの ORDER エントリを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32003	エラー: フィールドオーダがグループオーダと一致しません。
説明:	フィールドの順序がXML ファイルのグループの順序に一致しません。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、フィールドの順序がグループの順序に一致するようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32004	エラー: トランスフォーメーションタイプ<タイプ>(トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>) が無効です。
説明:	XML ファイルで、TRANSFORMATION エLEMENT の TYPE 属性を不正な値として定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、TYPE 属性に対して有効なトランスフォーメーション型を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32007	ショートカットオブジェクトが参照するフォルダが存在していません。オブジェクトが現在のフォルダに作成されます。
説明:	オブジェクトへのショートカットにフォルダ情報がありません。フォルダ名が変更されているか、そのフォルダが削除されている可能性があります。
ユーザの応答:	ターゲットリポジトリでフォルダをリストアしてください。フォルダをリストアしない場合、オブジェクトは、XML ファイルのメタデータによって定義されているとおり、ショートカットが参照する実際のオブジェクトとして現在のフォルダにインポートされます。
REP_32010	エラー: ショートカットにより参照されているオブジェクト:<ショートカット>。リポジトリ:<リポジトリ名>内の<オブジェクト>を参照しています。フォルダ:<フォルダ名>が見つかりません。
説明:	指定リポジトリで、ショートカットを含むフォルダを削除したか、あるいはフォルダ名を変更しました。

ユーザの応答：	フォルダをリストアするか、フォルダ内にオブジェクトへのショートカットを再作成してください。
REP_32011	内部エラー: オブジェクトをコピーできませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32013	ファイルの解析中にエラーが発生しました。
説明：	インポート元に指定した XML ファイルが無効か、powrmart.dtd ファイルに従っていません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、powrmart.dtd ファイルに従うようにしてください。
REP_32014	DTD ファイル名が指定されていません。
説明：	XML ファイルに DTD ファイル名がありません。
ユーザの応答：	XML ファイルヘッダを編集し、DTD ファイル名（powrmart.dtd）を指定してください。
REP_32015	ファイル: <ファイル名>内のコードページは、リポジトリコードページ: <コードページ>との互換性がありません。
説明：	XML ファイルで指定したリポジトリのコードページがターゲットリポジトリのコードページと互換性がありません。
ユーザの応答：	XML ファイルをインポートすることはできません。XML ファイルを編集し、2 つのコードページに互換性を持たせてください。
REP_32016	エラー: データベースタイプが無効です: <データベースタイプ>。
説明：	XML ファイルで指定されているそのオブジェクトのデータベース名はサポートされていないか、無効です。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、データベースタイプを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32018	桁区切り記号が無効です: <桁区切り記号>。
説明：	XML ファイルで、フラットファイルソースに対して無効な区切り文字を定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルで、FLAT FILE ノードを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32019	エラー: テーブル属性<属性>が無効です。
説明：	XML で、サポートされていない種類のテーブル属性を定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルで、その属性を編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32020	警告: フィールドをリンクできません<フィールド名>: <フィールド名>: <フィールド名>: フィールドへのインスタンス<インスタンス>: <フィールド名>インスタンス<インスタンス>。
説明:	XML ファイルで、マッピングまたはマプレットに対して無効なコネクタノードが存在します。
ユーザの応答:	マッピングまたはマプレット下の CONNECTOR ノードを修正してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32021	エラー: キータイプが無効です: <キータイプ>。
説明:	XML ファイルで、サポートされていないソースオブジェクトのキータイプを定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルでキータイプノードを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32022	エラー: グループ<グループ>はフィールド<フィールド名>に対して無効です。
説明:	XML ファイルで、そのテーブルフィールドでは存在しないグループを定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルでグループ名を編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32023	エラー: フィールド<フィールド名>の ODBC データタイプを判別できません。
説明:	XML ファイルで、テーブルフィールドに対して無効な ODBC データタイプを定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルで、そのフィールドに対応する ODBC データタイプを定義してください。
REP_32025	エラー: フィールド: <フィールド>に対して無効なフィールド属性: <属性>が見つかりました。
説明:	XML ファイルで、テーブルフィールドに対して無効なフィールド属性を定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルで、その属性を編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32026	エラー: フィールド: <フィールド>をインスタンス: <インスタンス>内に見つけることができませんでした。
説明:	参照されたソースに存在しない外部キーフィールド名を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルで参照フィールド名を編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32027	エラー: フィールド: <フィールド>の外部キーの依存性がソース: <ソース>内で解決できませんでした。
説明:	指定した外部キーフィールド名の DBD またはソースが XML ファイルにありません。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32028	エラー: このソースはグループを持つことができません。
説明：	XML ファイルで、グループをサポートしていないソースに対してグループノードを定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、グループノードを削除してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32029	エラー: グループ<グループ>を追加することができませんでした。
説明：	グループ情報を追加できません。
ユーザの応答：	XML ファイルにグループがあることを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32030	データベースエラー: ソースに ID を割り当て中: <ソース名>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32031	エラー: グループの TYPE 属性が欠落しているか、または無効です: <グループ>。
説明：	XML ファイルで、存在しないグループタイプまたは無効なグループタイプを定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルでグループタイプノードを編集してください。
REP_32032	エラー: タイプ<TABLETYPE 値>のテーブルをインポートできません。
説明：	XML ファイルの TARGET エレメントで、TABLETYPE 属性に対して無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、TABLETYPE 属性に NONE を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32033	エラー: このターゲットはグループを持つことができません。
説明：	XML ファイルで、グループをサポートしていないターゲットを指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、グループノードを削除してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32034	データベースエラー: ターゲットに ID を割り当て中の: <ターゲット名>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

REP_32035	エラー: 初期化プロパティが無効です: <INITPROP 名>。
説明:	USERDEFINED 属性に NO を入力し、XML ファイルで INITPROP エレメントの NAME 属性に無効な値を入力しました。
ユーザの応答:	INITPROP エレメントが、トランスフォーメーションで、ユーザー定義の初期化プロパティを表す場合、XML ファイルを編集し USERDEFINED 属性に YES を入力します。そうでない場合は、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32036	エラー: このトランスフォーメーションはグループを持つことができません。
説明:	XML ファイルで、グループをサポートしないトランスフォーメーションに GROUP エレメントを入力しました。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、グループをサポートしないトランスフォーメーションから GROUP エレメントを削除してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32037	データベースエラー: トランスフォーメーションに ID を割り当て中: <トランスフォーメーション>。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32038	エラー: データタイプ: <データタイプ>が無効です (フィールド: <フィールド名>用)。
説明:	XML ファイルのフィールドに無効なデータタイプを入力しました。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、サポートされているデータタイプを指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32039	エラー: フィールド: <SOURCEFIELD 名または TRANSFORMFIELD 名>の属性<XML 属性名>が欠落しています。
説明:	指定属性が、XML ファイルの指定エレメントで欠落しているか空です。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、指定エレメントに必要な属性を入力するか、あるいは指定属性に値を追加してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32040	エラー: 関連付けられているソースフィールド: <SOURCEFIELD 名>(ノーマライザトランスフォーメーション用)を見つけることができません
説明:	XML ファイルで、指定ノーマライザトランスフォーメーションの TRANSFORMFIELD エレメントの指定 REF_SOURCEFIELD 属性が、SOURCEFIELD エレメントの名前に一致していません。

ユーザの応答：	XML フィールドを編集し、REF_SOURCEFIELD 属性が XML ファイルで SOURCEFIELD エLEMENT の名前と一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32041	エラー: インスタンスタイプが無効です:<TYPE 値>。
説明：	トランスフォーメーションの INSTANCE エLEMENT で TYPE 属性に無効なエントリを指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、TYPE 属性に有効なインスタンスタイプを入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32042	エラー: トランスフォーメーションフィールド:<TRANSFORMFIELD 名>の参照フィールド<REF_FIELD 名>が無効です。
説明：	XML ファイルで、TRANSFORMFIELD エLEMENT に SOURCEFIELD エLEMENT と一致しない REF_FIELD 属性の値が含まれています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、REF_FIELD 属性が SOURCEFIELD エLEMENT の名前と一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32043	エラー: フィールド:<マプレット名>の属性<MAPPLETGROUP>または<REF_FIELD>が欠落しています。
説明：	XML ファイルで、REF_FIELD あるいは MAPPLETGROUP 属性のいずれかが、マプレットの TRANSFORMATION エLEMENT 内の TRANSFORMFIELD エLEMENT から欠落しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、必要な属性を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32044	エラー: フィールド:<TRANSFORMFIELD 名>の属性<REF_FIELD>がありません。
説明：	XML ファイルで、ルータトランスフォーメーションの指定 TRANSFORMFIELD エLEMENT に対して REF_FIELD 属性が指定されていないか、あるいは TRANSFORMFIELD エLEMENT に一致しない REF_FIELD 属性の値が含まれています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、REF_FIELD 属性を入力してください。REF_FIELD 属性が TRANSFORMFIELD エLEMENT の名前に一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32045	エラー: ルックアップフィールド:<TRANSFORMFIELD 名>(トランスフォーメーション:<トランスフォーメーション名>)の参照フィールド<REF_FIELD>が無効です。
説明：	XML ファイルで、指定ルックアップトランスフォーメーションで指定された TRANSFORMFIELD エLEMENT に、REF_FIELD 属性がありません。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、REF_FIELD 属性を入力してください。 REF_FIELD 属性が参照先 TRANSFORMFIELD エLEMENT のスペルと一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
説明：	指定ルックアップトランスフォーメーション内の指定 TRANSFORMFIELD エLEMENT に、もう 1 つの TRANSFORMFIELD エLEMENT と一致しない REF_FIELD 属性値が含まれています。 REF_FIELD 属性が、存在しない TRANSFORMFIELD を参照しているか、あるいはスペルが TRANSFORMFIELD 名に一致していません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、REF_FIELD 属性がもう 1 つ別の TRANSFORMFIELD エLEMENT の名前と一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32046	エラー: フィールド: <TRANSFORMFIELD 名> (トランスフォーメーション: <トランスフォーメーション名>) の参照フィールド <REF_FIELD> が無効です。
説明：	XML ファイルで、指定ルックアップトランスフォーメーションで指定された TRANSFORMFIELD エLEMENT に、REF_FIELD 属性がありません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、REF_FIELD 属性を入力してください。 REF_FIELD 属性が参照先 TRANSFORMFIELD エLEMENT のスペルと一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
説明：	指定ルックアップトランスフォーメーション内の指定 TRANSFORMFIELD エLEMENT に、もう 1 つの TRANSFORMFIELD エLEMENT と一致しない REF_FIELD 属性値が含まれています。 REF_FIELD 属性が、存在しない TRANSFORMFIELD を参照しているか、あるいはスペルが TRANSFORMFIELD 名に一致していません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、REF_FIELD 属性がもう 1 つ別の TRANSFORMFIELD エLEMENT の名前と一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32047	エラー: フィールド <MAPPLETGROUP 値> (トランスフォーメーション: <トランスフォーメーション名>) のマブレットグループ <MAPPLETGROUP> が無効です。
説明：	XML ファイルで、MAPPLETGROUP 属性値がマブレットの GROUP エLEMENT の名前に一致しません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、MAPPLETGROUP 属性がマブレットの GROUP 名に一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32050	エラー: 次のいずれかに対するトランスフォーメーション定義が見つかりませんでした: <トランスフォーメーション名、ソース名、またはターゲット名>。
説明：	INSTANCE エLEMENT の TRANSFORMATION_NAME 属性は、XML ファイルの TRANSFORMATION エLEMENT 名に一致しません。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、TRANSFORMATION_NAME 属性が、TRANSFORMATION エlement名に一致していることを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32056	エラー: 属性<属性名>が欠落しているか、または空です。
説明：	XML ファイルで、SOURCE、SOURCEFIELD、あるいはTARGETFIELD エlementのいずれかに指定属性を入力しませんでした。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、必要な属性を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32057	エラー: MQ ソースにデフォルトのフィールドを挿入します。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32058	エラー: MQ ターゲットにデフォルトのフィールドを挿入します。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32060	エラー: フィールドのデータタイプ説明を取得することができませんでした: <フィールド名>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32063	エラー: 未知のターゲットフィールド属性: <属性 ID>が、フィールド: <フィールド名>に対して検出されました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32066	エラー: ソースフィールドに対してグループを取得できませんでした: <ソースフィールド>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32072	スケジュール情報の日付が無効です
説明：	XML ファイルで、スケジュール情報ノードのセッションの開始時間/終了時間に無効な日付を定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルで、セッションを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32074	SAPFUNCPARAM のエクスポートに失敗しました: <SAP 関数パラメータ>。
説明:	内部エラー。この REP メッセージは、SAP R/3 ソースのセッション特有のメッセージです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32079	SAPVariable <SAP 変数>のエクスポートに失敗しました。
説明:	内部エラー。この REP メッセージは、SAP R/3 ソースのセッション特有のメッセージです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32081	スケジュール情報が無効です。
説明:	XML ファイルで、セッションに対して無効なスケジュール情報を設定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルでスケジュール情報ノードを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32087	エラー: マッピング名が取得できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32088	エラー: データベース接続の取り出しができません。
説明:	XML ファイルで指定したセッション用のデータベース接続がターゲットリポジトリに存在しません。
ユーザの応答:	XML ファイルで定義した名前を持つターゲットリポジトリにデータベース接続を作成するか、Workflow Manager から既存のデータベース接続を選択します。
REP_32089	エラー: セッションに対する登録済みサーバー情報の取り出しができません。
説明:	XML ファイルで指定したセッション用の Integration Service が、ターゲットリポジトリに存在しません。
ユーザの応答:	Integration Service は、XML ファイル内に指定された名前の付いたターゲットリポジトリに新規作成するか、または Workflow Manager から既存のものを選択します。
REP_32090	エラー: セッション属性の取出しができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32091	エラー: マッピング DSQ 関連情報の取り出しができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

REP_32092	エラー: データベース接続<データベース接続> (データソース修飾子トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に関連) を取り出せません。
説明:	XML ファイルで指定したセッション用のデータベース接続がターゲットリポジトリに存在しません。
ユーザの応答:	XML ファイルで定義した名前を持つターゲットリポジトリにデータベース接続を作成するか、Workflow Manager から既存のデータベース接続を選択します。
REP_32093	エラー: セッション<セッション名>に対してパーティションの取り出しができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_32095	エラー: セッション<セッション名>のマッピング名が無効です。
説明:	XML ファイルで、無効なマッピング名をセッションに関連付けて定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルで、セッションのマッピング名属性を編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32096	エラー: FTP 名<FTP 接続>が無効です。
説明:	XML ファイルで定義されたセッション用の接続オブジェクトを取得できません。
ユーザの応答:	接続オブジェクトを作成するか、Workflow Manager で既存の接続オブジェクトを選択します。
REP_32097	警告: FTP 接続<FTP 接続>が見つかりません。セッションは FTP 接続への参照なしにインポートされます。
説明:	XML ファイルで定義されたセッション用の接続オブジェクトを取得できません。
ユーザの応答:	接続オブジェクトを作成するか、Workflow Manager で既存の接続オブジェクトを選択します。
REP_32098	警告: ローダ接続<外部ローダ接続>がありません。セッションはローダ接続への参照なしにインポートされます。
説明:	XML ファイルで定義されたセッション用の接続オブジェクトを取得できません。
ユーザの応答:	接続オブジェクトを作成するか、Workflow Manager で既存の接続オブジェクトを選択します。
REP_32101	エラー: パーサ初期化中に内部エラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

REP_32103	警告: 使用種別が無効です: フィールドの<タイプ>: <フィールド名>。
説明:	XML ファイルで、フラットファイルノードの下にある使用種別に対して無効な説明を定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32105	エラー: フラットファイルのコードページ<コードページ>が無効です。
説明:	XML ファイルで、リポジトリのコードページ情報と互換性がないフラットファイルオブジェクトのコードページを定義しています。
ユーザの応答:	ソースをインポートすることはできません。
REP_32111	エラー: データベースタイプ: <DATABASETYPE 値> (ソース: <SOURCE 名>) が無効です。
説明:	指定ソースの SOURCE エLEMENT の DATABASETYPE 属性に無効なデータベースタイプを入力しました。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、SOURCE エLEMENT の DATABASETYPE 属性を修正してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32112	エラー: 次の名前が欠落しているか、または空です: <ELEMENT>。
説明:	指定されたELEMENT に NAME 属性を入力しませんでした。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、指定されたELEMENT に NAME 属性を追加してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32113	エラー: トランスフォーメーションのフィールド数が無効です: <シーケンストランスフォーメーション名>。
説明:	XML ファイルでは、シーケンスジェネレータトランスフォーメーションの指定 TRANSFORMATION ELEMENT に 3 つ以上の TRANSFORMFIELD ELEMENT が含まれていました。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、シーケンスジェネレータトランスフォーメーションが、正確に 2 つの TRANSFORMFIELD ELEMENT を持っていることを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32115	エラー: <オブジェクト> <オブジェクト名> は安全でない可能性があるため、インポートできません。関連するマッピング/マプレットのインポートがエラーの原因になった可能性があります。
説明:	XML ファイルで、作成または変更できないオブジェクトを作成または変更しました。
ユーザの応答:	オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32116	エラー: マッピング<マッピング名>は安全でない可能性がありますので、インポートできません。
説明:	XML ファイルで、CRCVALUE コードを含むオブジェクトを変更しました。オブジェクトは、指定マッピングの一部です。
ユーザの応答:	オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32117	エラー:<トランスフォーメーションタイプ><トランスフォーメーション名>は安全でない可能性がありますので、インポートできません。
説明:	XML ファイルで、ソース、ターゲット、あるいは CRCVALUE コードを含むトランスフォーメーションのいずれかを変更しました。
ユーザの応答:	オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32118	エラー: 使用フラグが無効です:<フラグ>。
説明:	XML ファイルで、無効な使用フラグを指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32121	警告: インスタンス<インスタンス名>を削除しています。このソース修飾子トランスフォーメーションのソースインスタンスが見つかりません。
説明:	XML ファイルで、ソースに関連付けられていないソース修飾子トランスフォーメーションを定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32122	エラー: トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に無効な再利用設定があります。
説明:	XML ファイルで、再利用できないトランスフォーメーションを再利用できるものとして定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32123	エラー: ランクトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の最初のフィールド名が無効です。RANKINDEX でなければなりません。
説明:	XML ファイルで、ランクトランスフォーメーションの最初のフィールドを削除したか、最初のフィールド名を変更しました。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、ランクトランスフォーメーションの最初のフィールド名を RANKINDEX にしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32124	フィールド<フィールド名>は、式タイプが欠落しているかまたは無効です。
説明:	XML ファイルで、トランスフォーメーションに対して式の種別を定義していません。または、無効な式の種別を定義しています。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、トランスフォーメーションに対して有効な式の種別を定義してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32131	エラー: ランクトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に RANK PORT がありません。このトランスフォーメーションは無効です。
説明：	XML ファイルで、ランクトランスフォーメーションに対するランクポートの型を定義していません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、ポート型がランクのフィールドを 1 つだけ定義してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32132	Error: トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>には、同一グループ順のグループがあるため、グループ<グループ>に重複があります。
説明：	XML ファイルのグループの順序に、重複したグループを定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、グループの順序が異なるグループで構成されるようにしてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32135	エラー: フィールド:<フィールド名>に指定された精度:<数値>は無効です。最大精度は 65535 です。
説明：	XML ファイルで、65535 の上限を超えたフィールド精度を定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、精度を最大精度 65535 以下にしてください。
REP_32136	エラー: フィールド:<フィールド名>用に指定された位取り:<数値>が無効です。位取りは、精度もしくは位取りの最大 65535 以下でなければなりません。
説明：	XML ファイルで、フィールドに対して無効な数値を持つ位取りを定義しています。位取りが、対応する精度を超えているか、許されている最大位取り（65535）を超えています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、フィールドの位取りをフィールドの精度以下にしてください。
REP_32137	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の最初のフィールドは動的ルックアップキャッシュが有効になっている場合は、動的ルックアップのフィールドでなければなりません。トランスフォーメーションは無効です。
説明：	XML ファイルで、動的ルックアップキャッシュ属性を YES に定義していますが、最初のルックアップポートを NewLookupRow として定義していません。

ユーザの応答：	動的ルックアップキャッシュ属性が YES に設定されている場合、最初のフィールドは NewLookupRow でなくてはなりません。XML ファイルを編集するか、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32138	フィールド<フィールド名>（ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用）は、動的ルックアップキャッシュが無効になっている場合、動的ルックアップフィールドとして使用できません。トランスフォーメーションは無効です。
説明：	XML ファイルで、ルックアップポートを NewLookupRow として定義していますが、動的ルックアップキャッシュを NO に定義していません。
ユーザの応答：	動的ルックアップキャッシュ属性が NO に設定されている場合、NewLookupRow を指定することはできません。XML ファイルを編集するか、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32139	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>において、生成された動的ルックアップフィールド<フィールド名>の内容が変更されました。トランスフォーメーションは無効です。
説明：	XML ファイルで、NewLookupRow ポートの定義を変更しています。
ユーザの応答：	XML ファイルで NewLookupRow ポートを変更しないでください。オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32140	ランクトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>において、RANKINDEX フィールド<フィールド名>の内容が変更されました。トランスフォーメーションは無効です。
説明：	XML ファイルで、ランクトランスフォーメーションの RANKINDEX フィールドの内容を変更しています。
ユーザの応答：	XML ファイルで RANKINDEX フィールドを変更しないでください。オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32141	シーケンスジェネレータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>において、フィールド<フィールド名>の内容が変更されました。トランスフォーメーションは無効です。
説明：	XML ファイルで、シーケンスジェネレータトランスフォーメーションの NEXTVAL フィールドおよび CURRVAL フィールドの定義を変更しています。
ユーザの応答：	XML ファイルでこの 2 つのフィールドを変更しないでください。オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32144	エラー: <エレメント名>の属性<属性名>が欠落しているか、または無効です: <属性値>。
説明：	XML ファイルで、指定されたエレメントの指定属性に無効値を入力したかあるいは値を全く入力しませんでした。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、指定された属性に有効な値を定義してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32148	エラー: マッピング変数<MAPPINGVARIABLE 名>のデータタイプが無効です。
説明：	XML ファイルで、指定された MAPPINGVARIABLE エLEMENT の DATATYPE 属性に無効な値を入力しました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、指定された MAPPINGVARIABLE エLEMENT の DATATYPE 属性に有効な値を定義してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32149	エラー: マッピング変数<MAPPINGVARIABLE 名>の集計 COUNT のデータタイプが無効です。
説明：	XML ファイルで、AGGFUNCTION 属性に COUNT を指定し、指定された MAPPINGVARIABLE エLEMENT の DATATYPE 属性に無効値を入力しました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、MAPPINGVARIABLE エLEMENT の DATATYPE 属性に、LONG または SHORT のいずれかを入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32150	エラー: マッピング変数<MAPPINGVARIABLE 名>の集計型が無効です。
説明：	XML ファイルで、ISPARAM 属性に NO を指定し、指定された MAPPINGVARIABLE エLEMENT の AGGFUNCTION 属性に無効値を入力しました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、MAPPINGVARIABLE エLEMENT の AGGFUNCTION 属性に COUNT、MIN、あるいは MAX のいずれかを入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32151	エラー: インポートされたマッピング変数に名前がありません。
説明：	XML ファイルで、NAME 属性が MAPPINGVARIABLE エLEMENT から欠落しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、MAPPINGVARIABLE エLEMENT に NAME 属性を追加してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32167	エラー: タイプ<インスタンスタイプ>、名前<インスタンス名>のインスタンスが重複しています。
説明：	XML ファイルで、同じインスタンス名を持つ同じ型の 2 つのインスタンスを定義しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、トランスフォーメーションインスタンス名のいずれかの名前を変更してください。また、マッピング/マプレットでそのインスタンスに対する参照の名前も変更してください。その後で、オブジェクトをもう一度インポートしてください。

REP_32171	もともこのセッションに関連づけられていたマッピングが変更されました。セッションをインポートできません。
説明:	リポジトリにマッピングをコピーしましたが、そのマッピングが変更または削除されたか、名前が変更されました。
ユーザの応答:	元のマッピングをもう一度ターゲットリポジトリにコピーまたはインポートしてください。
REP_32173	エラー: 属性<属性値>は符号なしの値でなければなりません が、指定された値は<値>です。
説明:	XML ファイルで、符号なしの数値に対して負の値または無効な値を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルで値を修正してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32174	エラー: 符号なしの値が予期される属性: <属性>(<エレメント>: <エレメント名>用) に、無効な値: <値>が指定されました。
説明:	XML ファイルで、符号なしの数値に対して負の値または無効な値を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、OCCURS 属性に対して有効な値を定義してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32175	エラー: ターゲットデータベースのタイプ: <ターゲットデータベース名>は、ターゲット: <ターゲット名>に対して無効です。
説明:	XML ファイルで、無効なデータベースタイプを定義したか、データベースタイプがターゲットに対して有効ではありません。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、TARGET エレメントの DATABASETYPE 属性に対して正しいデータベースタイプを定義してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32176	xml データのソース修飾子トランスフォーメーション: <ソース修飾子名>内の複数のフィールドが、ソース内の同一フィールド<フィールド名>を参照しています。
説明:	XML ファイルで、REF_SOURCEFIELD 属性に同じ値を持つ 2 つのトランスフォーメーションフィールドを XML ソース修飾子トランスフォーメーションに対して定義しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、正しい値を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32177	Error:データベースのタイプ'<データベースタイプ>'は、ターゲット'<ターゲット名>'に対して無効です。これに対処するために必要なプラグインがありません。このターゲットをインポートできません。
説明:	XML ファイルで、ターゲットに対してプラグインデータベースタイプを定義しましたが、PowerCenter クライアントにそのプラグインを登録していません。

ユーザの応答：	ファイルをインポートする前に、プラグインを PowerCenter クライアントに登録してください。あるいは、XML ファイルを編集して、既存のデータベースタイプを指定してください。
REP_32178	エラー: データベースタイプ: <データベースタイプ> (ターゲット: <ターゲット名>) が無効です。あるいは、データベースタイプが、このリポジトリにインストールされていません。
説明：	XML ファイルで、ターゲットのプラグインデータベースタイプを定義しましたが、リポジトリにそのプラグインがインストールされていません。
ユーザの応答：	ファイルをインポートする前に、プラグインをリポジトリに登録してください。あるいは、XML ファイルを編集して、既存のデータベースタイプを指定してください。
REP_32180	エラー: タスクタイプ<タスクタイプ> (タスク<タスク名>用) が無効です。
説明：	XML ファイルで、TASK エlement に対して、無効な TYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、TASK に有効な TYPE を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32181	エラー: エクステンションタイプ: <セッションエクステンションタイプ> (エレメント<SESSIONEXTENSION エlement>用) が不正です。
説明：	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION エlement に対して、無効な TYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、SESSIONEXTENSION に対して有効な TYPE を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32185	エラー: セッション<セッション名>に関連付けられているマッピング<マッピング名>が無効です。
説明：	XML ファイルで、無効なマッピングを指定しています。
ユーザの応答：	セッションをインポートする前に、Designer でマッピングを確認してください。あるいは、セッションに対して、別の有効なマッピングを選択してください。
REP_32186	エラー: タスク<タイマータスク名>のタイマーが指定されていません。
説明：	XML ファイルで、タイマータスクの TIMER エlement が指定されていません。
ユーザの応答：	オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32188	エラー: マッピング<マッピング名> (セッション<セッション名>用) は、ターゲットリポジトリ内に定義されていません。
説明：	XML ファイルは、リポジトリ内に存在しないマッピングを参照しています。

ユーザの応答：	インポートする前に、Designer で有効なマッピングを作成するか、セッションに対して別のマッピングを選択してください。
REP_32190	警告: タイプ<トランスフォーメーションタイプ>のセッショントランスフォーメーションインスタンス<セッショントランスフォーメーションインスタンス名>が、エレメント<SESSIONEXTENSION>に対して見つかりません。
説明：	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION エレメントのタイプが、SESSTRANSFORMATIONINST エレメントと一致しません。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、SESSIONEXTENSION エレメントのタイプが SESSTRANSFORMATIONINST エレメントに一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32191	警告: 属性<属性名>（エレメント<エレメント名>用）が欠落しているか、または空です。
説明：	XML ファイルに、空きの属性または欠落している属性があります。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、エレメントに対して有効な属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32192	エラー: コンポーネントタイプ<セッションコンポーネントタイプ>（エレメント<SESSIONCOMPONENT 名>用）が無効です。
説明：	XML ファイルで、SESSIONCOMPONENT エレメントに対して、無効な TYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、SESSIONCOMPONENT エレメントに対して有効な TYPE 属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32193	エラー: 属性<属性名>（エレメント<エレメント名>用）が欠落しているか、または空です。
説明：	XML ファイルに空きの属性があります。あるいは、属性が欠落しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、エレメントに対して有効な属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32194	エラー: セッショントランスフォーメーション<SESSTRANSFORMATIONINST 名>のパーティションタイプ<PARTITIONTYPE 名>が無効です。
説明：	XML ファイルで、SESSTRANSFORMATIONINST エレメントに対して、無効な PARTITIONTYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、有効な PARTITIONTYPE を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32195	エラー: エクステンションサブタイプ<SESSIONEXTENSION サブタイプ> (エクステンションタイプ<SESSIONEXTENSION タイプ>) は、エレメント<SESSIONEXTENSION 名>に対して無効です。
説明:	XML ファイルで、指定 TYPE 属性の SESSIONEXTENSION エレメントに無効な SUBTYPE 属性を指定しています。SUBTYPE 属性は、TYPE 属性との互換性を持たせる必要があります。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、有効な SUBTYPE を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32196	エラー: 接続参照<接続参照> (接続番号<番号>、要素<SESSIONEXTENSION 名>用) が次のエラーのため見つかりません。
説明:	SESSIONEXTENSION エレメント内に、参照される CONNECTIONREFERENCE エレメントが存在しません。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、有効な CONNECTIONREFERENCE を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32198	エラー: 接続タイプ<接続タイプ> (接続参照<接続参照>用) が無効です。
説明:	XML ファイルで、CONNECTIONREFERENCE エレメントに対して、無効な CONNECTIONTYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、有効な CONNECTIONTYPE 属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32199	エラー: パーティション名<パーティション名> (エレメント<エレメント名>用) が無効です。
説明:	XML ファイルで、指定エレメントに対して無効な PARTITIONNAME 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、有効な PARTITIONNAME 属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32202	エラー: DSQ インスタンス名<ソース修飾子トランスフォーメーション名> (セッショントランスフォーメーションインスタンス<セッショントランスフォーメーションインスタンス名>用) が無効です。
説明:	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION エレメントに対して、存在しない SESSTRANSFORMATIONINST エレメントを参照する DSQINSTNAME 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、DSQINSTNAME 属性が SESSTRANSFORMATIONINST エレメント名に一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32203	エラー: パーティション<PARTITION 名>の番号が [1-32] の範囲外です (セッショントランスフォーメーション<SESSTRANSFORMATIONINST 名>、セッション名<セッション名>)。
説明:	SESSTRANSFORMATIONINST 下の PARTITION の数が無効です。
ユーザの応答:	SESSTRANSFORMATIONINST から PARTITION を適切な数だけ削除し、PARTITION 数が 32 以下になるようにしてください。
REP_32204	エラー: セッション<セッション名>のビルド中。
説明:	SESSION エlementまたはそのサブElementに正しくないものがあります。
ユーザの応答:	詳細については、出力ウィンドウを見てください。オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32205	Error:DSQ<ソース修飾子名> (タイプ<DSQINSTTYPE>、セッショントランスフォーメーションインスタンス<SESSTRANSFORMATIONINST 名>のエクステンション用) が無効です。
説明:	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION Elementに対して、存在しない SESSTRANSFORMATIONINST Element、あるいは SESSIONEXTENSION Elementで指定された名前と型に一致しない SESSTRANSFORMATIONINST Elementを参照する DSQINSTNAME 属性および DSQINSTTYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、DSQINSTNAME 属性および DSQINSTTYPE 属性が SESSTRANSFORMATIONINST Elementの名前と型に一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32207	Error:ワークフロー変数<ワークフロー変数名>のデータタイプが無効です。
説明:	XML ファイルで、WORKFLOWVARIABLE Elementに対して、無効な DATATYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、WORKFLOWVARIABLE Elementに有効な DATATYPE 属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32208	エラー: タイプ<SESSIONEXTENSION タイプ>およびサブタイプ<SESSIONEXTENSION サブタイプ>のエクステンションは、セッショントランスフォーメーションインスタンス<SESSTRANSFORMATIONINST 名>に対して存在していません。
説明:	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION Elementの TYPE 属性と SUBTYPE 属性が、SESSTRANSFORMATIONINST Elementに対してサポートされていません。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、SESSTRANSFORMATIONINST Elementがサポートする TYPE 属性および SUBTYPE 属性を SESSIONEXTENSION Elementに指定してください。

REP_32209	エラー: 保留メール<SUSPENSION_EMAIL 名>（ワークフロー<ワークフロー名>用）が無効です。
説明:	XML ファイルで、WORKFLOW エlement に対して、存在しないメールタスクを参照する SUSPENSION_EMAIL 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、SUSPENSION_EMAIL が再利用可能 E-Mail タスクと一致することを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32210	エラー: 名前が重複しているかオブジェクト名<オブジェクト名>（エレメント<エレメント名>用）が無効です。
説明:	XML ファイルで、指定エレメント名に対して無効な文字を入力しています。あるいは、他のエレメント名と矛盾するエレメント名を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、有効な文字だけを使用してエレメントに新しい名前を付けてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32211	警告: エレメント<エレメント名>のキー<KEYRANGE>の開始および終了範囲の両方が欠落しています。
説明:	XML ファイルで、指定 KEYRANGE エlement に対して、STARTRANGE 属性と ENDRANGE 属性の両方が空になっています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、STARTRANGE と ENDRANGE に値を入力してください。あるいは、セッションをインポートしてから、セッションで開始および終了範囲の値を編集してください。
REP_32212	警告: セッショントランスフォーメーション<SESSTRANSFORMATIONINST 名>が、ターゲットフォルダのマッピング<マッピング名>に存在しません。
説明:	XML ファイルで、セッションに対応するマッピング内のトランスフォーメーションに一致しない SESSTRANSFORMATIONINST エlement に SINSTANCENAME 属性および TRANSFORMATIONTYPE 属性を指定しています。セッションをエクスポートした後にマッピング内のトランスフォーメーションを削除した場合に、こういった状況が発生することがあります。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、SESSTRANSFORMATIONINST エlement が、参照先マッピング内に存在するトランスフォーメーションを参照することを確認してください。あるいは、セッションをインポートしてから編集してください。
REP_32213	エラー: セッショントランスフォーメーション<SESSTRANSFORMATIONINST 名>は、パーティション化可能ではありませんが、複数のパーティションを持つステージに接続されています。
説明:	XML ファイルで、2 つ以上のパーティションを持つパイプラインにパーティション化不可の SESSTRANSFORMATIONINST エlement を入れています。
ユーザの応答:	オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32214	警告: エlement<Element名>に対して、キー名<KEYRANGE 名または HASHKEY 名>が無効です。
説明:	XML ファイルで、KEYRANGE Elementまたは HASHKEY Elementに対して、存在しないトランスフォーメーションポートを参照する NAME 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、有効な NAME を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32215	エラー: DSQ タイプ<DSQINSTTYPE>が、Element<SESSIONEXTENSION 名>に対して無効です。
説明:	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION Elementに対して無効な DSQINSTTYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、有効な DSQINSTTYPE 属性を指定してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32216	エラー: 接続参照<CONNECTIONREFERENCE 名>のタイプ<TYPE>およびサブタイプ<SUBTYPE>が、エクステンションに対して無効です。
説明:	XML ファイルで、SESSIONEXTENSION Elementの TYPE 属性および SUBTYPE 属性に対して有効でない CONNECTIONTYPE 属性および CONNECTIONSUBTYPE 属性を CONNECTIONREFERENCE Elementに指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、CONNECTIONREFERENCE Elementと SESSIONEXTENSION Elementの型とサブ型の間に互換性があることを確認してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32217	エラー: パーティション名<PARTITIONNAME>が、セッショントランスフォーメーションインスタンス<セッショントランスフォーメーションインスタンス名>のパーティション不可接続参照に対して指定されています。
説明:	XML ファイルで、パーティション不可の CONNECTIONREFERENCE Element内に PARTITIONNAME 属性が入っています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、CONNECTIONREFERENCE Elementから PARTITIONNAME 属性を削除してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32218	エラー: タスクタイプ<タスクタイプ> (Element<Element名>用) が無効です。
説明:	XML ファイルで、TASK Elementに対して無効な TYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、TASK に対して有効な TYPE を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。

REP_32219	警告: 参照される設定オブジェクト<REFOBJECTNAME>が見つからないため、デフォルトのセッション設定を使用します。
説明:	XML ファイルで、CONFIGREFERNCE エlementに対して、存在しない CONFIG エlementを参照する REFOBJECTNAME 属性を指定しています。
ユーザの応答:	これは警告です。Workflow Manager は、デフォルトのセッション設定を使用します。
REP_32220	パーティションタイプ<PARTITIONTYPE>がセッショントランスフォーメーション<SESSTRANSFORMATIONINST>に対して不正です。
説明:	XML ファイルで、SESSTRANSFORMATIONINST エlementに対して無効な PARTITIONTYPE 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集し、有効な PARTITIONTYPE を入力してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32222	エラー: オブジェクト<オブジェクト名> (タイプ<オブジェクト型>) が重複しています。
説明:	XML ファイルに、同じオブジェクト名を持つ同じ型の 2 つのオブジェクトがあります。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、重複オブジェクトの名前を変更してください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32223	エラー: ワークフロー<ワークフロー名>用に指定された 2 つのスケジューラ (再利用可能な<フォルダ下のスケジューラ>と再利用不能な<ワークフロー下のスケジューラ>) は、タイプが競合します。
説明:	XML ファイルで、WORKFLOW エlement下の SCHEDULER エlementまたは FOLDER エlement下の SCHEDULER エlementに一致しない WORKFLOW エlementに SCHEDULERNAME 属性および REUSABLE_SCHEDULER 属性を指定しています。
ユーザの応答:	XML ファイルを編集して、SCHEDULERNAME 属性および REUSABLE_SCHEDULER 属性が 1 つの SCHEDULER しか参照しないことを確認してください。FOLDER エlement下に再利用可能スケジューラを入れ、WORKFLOW エlement下に再利用不可スケジューラを入れてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32224	エラー: タスク<タスク名>がインスタンス<タスクインスタンス名>中に存在しません。
説明:	XML ファイルで、TASKINSTANCE エlementに対して、存在しない再利用可能 TASK エlementを参照する TASKNAME 属性を指定しています。

ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、TASKINSTANCE エLEMENT の TASKNAME 属性および REUSABLE 属性が 1 つの TASK ELEMENT し か参照しないことを確認してください。FOLDER ELEMENT 下に再利 用可能タスクを入れ、WORKFLOW ELEMENT 下に再利用不可タスク を入れてください。あるいは、オブジェクトを再度エクスポートして からインポートしてください。
REP_32225	エラー: 値<値>はスケジューラの<SCHEDULER ELEMENT の 属性>に対して無効です。
説明：	XML ファイルで、SCHEDULER ELEMENT の指定属性に対して無効 な値を指定しています。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、有効な値を入力してください。あるいは、 オブジェクトを再度エクスポートしてからインポートしてください。
REP_32292	エラー: トランスフォーメーション<トランスフォーメーショ ン名>は、入力グループを持っていません。
説明：	入力グループが定義されていないカスタムトランスフォーメーション をインポートしました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、入力グループを少なくとも 1 つ定義して ください。あるいは、オブジェクトをエクスポートしてから再度イン ポートしてください。
REP_32293	エラー: トランスフォーメーション<トランスフォーメーショ ン名>は、出力グループを持っていません。
説明：	出力グループが定義されていないカスタムトランスフォーメーション をインポートしました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集して、出力グループを少なくとも 1 つ定義して ください。あるいは、オブジェクトをエクスポートしてから再度イン ポートしてください。
REP_32294	Error: トランスフォーメーション<トランスフォーメーショ ン名>のグループ<グループ>は、入力グループと出力グループの 両方です。
説明：	出力グループと入力グループの両方に定義されたグループを持つカス タムトランスフォーメーションをインポートしました。
ユーザの応答：	XML ファイルを編集し、このグループを入力、出力、入出力のいず れかのグループとして定義してください。あるいは、オブジェクトを エクスポートしてから再度インポートしてください。
REP_32409	セッション<セッション名>には、600 文字より長いログファ イル名が指定されています。セッションが無効です。
説明：	セッションログファイルの名前が長すぎます。
ユーザの応答：	セッションの [プロパティ] タブで、ファイル拡張子を含めて 600 文字以下でセッションログファイルの名前を指定してください。
REP_32410	セッションには 600 文字より長いログファイル名が指定さ れています。セッションが無効です。
説明：	セッションログファイルの名前が長すぎます。

ユーザの応答：	セッションの［プロパティ］タブで、ファイル拡張子を含めて 600 文字以下でセッションログファイルの名前を指定してください。
REP_32413	セッション<セッション名>には 600 文字より長いログディレクトリ名が指定されています。セッションが無効です。
説明：	セッションログファイルのディレクトリの名前が長すぎます。
ユーザの応答：	セッションの［プロパティ］タブで、区切り文字を含めて 600 文字以下でセッションログファイルのディレクトリの名前を指定してください。
REP_32414	セッションには 600 文字より長いログディレクトリ名が指定されています。セッションが無効です。
説明：	セッションログファイルのディレクトリの名前が長すぎます。
ユーザの応答：	セッションの［プロパティ］タブで、区切り文字を含めて 600 文字以下でセッションログファイルのディレクトリの名前を指定してください。
REP_32426	セッション設定<セッション設定オブジェクト名>。保存するログファイルの数は 0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明：	メッセージで示されたセッション設定オブジェクトで、セッションログを実行の番号を指定して保存しようとしています。指定した実行の番号が、範囲を超えています。
ユーザの応答：	セッションプロパティの［設定オブジェクト］タブの［Log Options］設定で、実行の番号を 0～2,147,483,647 の範囲内で指定してください。
REP_32427	保存するログファイルの数は 0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明：	実行の番号を指定してセッションログを保存しようとしています。指定した実行の番号が、範囲を超えています。
ユーザの応答：	セッションログのオプション設定で、実行の番号を 0～2,147,483,647 の範囲内で指定してください。
REP_32467	パラメータファイル名が長すぎます。
説明：	ワークフローのパラメータファイルの名前が長すぎます。
ユーザの応答：	ワークフローの［プロパティ］タブで、ファイル拡張子を含めて 600 文字以下でパラメータファイルの名前を指定してください。
REP_32469	ログファイル名が長すぎます。
説明：	ワークフローログファイルの名前が長すぎます。
ユーザの応答：	ワークフローの［プロパティ］タブで、ファイル拡張子を含めて 600 文字以下でワークフローログファイルの名前を指定してください。

REP_32473	ログ件数は 0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明:	実行の番号を指定してワークフローログを保存しようとしています。 指定した実行の番号が、範囲を超えています。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、実行の番号を 0～ 2,147,483,647 の範囲で指定してください。
REP_32471	ログディレクトリ名が長すぎます。
説明:	ワークフローログファイルのディレクトリの名前が長すぎます。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、区切り文字を含めて 600 文 字以下でワークフローログファイルのディレクトリの名前を指定して ください。
REP_32472	【最新のセッションログファイルの保存】は 0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明:	実行の番号を指定してワークフローログを保存しようとしています。 指定した実行の番号が、範囲を超えています。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、実行の番号を 0～ 2,147,483,647 の範囲で指定してください。
REP_32475	ワークフロータスク<ワークフロー名>のパラメータファイ ル名が長すぎます。
説明:	メッセージで示されたワークフローのパラメータファイルの名前が長 すぎます。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、ファイル拡張子を含めて 600 文字以下でパラメータファイルの名前を指定してください。
REP_32477	ワークフロータスク<ワークフロー名>のログファイル名が 長すぎます。
説明:	メッセージで示されたワークフローのワークフローログファイル名が 長すぎます。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、ファイル拡張子を含めて 600 文字以下でワークフローログファイルの名前を指定してください。
REP_32479	ワークフロータスク<ワークフロー名>のログディレクトリ名 が長すぎます。
説明:	メッセージで示されたワークフローのワークフローログファイルのデ ィレクトリ名が長すぎます。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、区切り文字を含めて 600 文 字以下でワークフローログファイルのディレクトリの名前を指定して ください。
REP_32480	ワークフロータスク<セッション名>のログオプションが無 効です。
説明:	セッションログの保存オプションが無効です。このエラーは、インポ ートされたセッションのセッションログの保存オプションが正しく定 義されていない場合に発生します。

ユーザの応答：	セッションの [プロパティ] タブで、[Save workflow log by] オプションを確認します。タイムスタンプまたは実行の番号でセッションログを保存するように指定してください。
REP_32481	ワークフローログオプションが不正です。
説明：	ワークフローログの保存オプションが無効です。このエラーは、インポートされたワークフローのワークフローログの保存オプションが正しく定義されていない場合に発生します。
ユーザの応答：	ワークフローの [プロパティ] タブで、[Save workflow log by] オプションを確認します。タイムスタンプまたは実行の番号でログを保存するように指定してください。
REP_32482	ワークフロータスク<ワークフロー名>: [最新のワークフローログファイルの保存] は 0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明：	メッセージで示されたワークフローのワークフローログを、特定の実行の番号で保存しようとしています。指定した実行の番号が、範囲を超えています。
ユーザの応答：	ワークフローの [プロパティ] タブで、[Save workflow logs for these runs] オプションを確認します。実行の番号が 0～2,147,483,647 の範囲内で指定されているかどうか確認してください。
REP_32483	[最新のワークフローログファイルの保存] は 0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明：	実行の番号を指定してワークフローログを保存しようとしています。指定した実行の番号が、範囲を超えています。
ユーザの応答：	ワークフローの [プロパティ] タブで、実行の番号を 0～2,147,483,647 の範囲で指定してください。
REP_32490	ワークフロータスク<ワークフロー名>のログディレクトリ名には区切り文字が必要です。
説明：	メッセージで示されたワークフローのワークフローログファイルのディレクトリの名前が区切り文字で終わっていません。区切り文字は、Windows システムの場合は 「\u300d」、UNIX システムの場合は 「/」 を使用します。
ユーザの応答：	ワークフローの [プロパティ] タブで、ワークフローログファイルのディレクトリ名の後に適切な区切り文字を挿入します。
REP_32491	ログディレクトリ名は区切り文字が必要です。
説明：	ワークフローログファイルのディレクトリの名前が区切り文字で終わっていません。区切り文字は、Windows システムの場合は 「\u300d」、UNIX システムの場合は 「/」 を使用します。
ユーザの応答：	ワークフローの [プロパティ] タブで、ワークフローログファイルのディレクトリ名の後に適切な区切り文字を挿入します。
REP_32494	名前の最初の文字に数値は指定できません。
説明：	最初の文字に数値を指定した名前を入力しました。

ユーザの応答：	先頭が文字になっている名前を入力してください。
REP_32495	名前に空白は指定できません。
説明：	スペースを含む名前を入力しました。
ユーザの応答：	スペースを含まない名前を入力してください。
REP_32496	名前の先頭文字に<文字>を使用することはできません。
説明：	名前の最初の文字として指定できない文字を持つ名前を入力しました。
ユーザの応答：	指定文字を持たない名前を入力してください。
REP_32497	名前に文字<文字>を含めることはできません。
説明：	許容されない文字を指定した名前を入力しました。
ユーザの応答：	その文字を含まない名前を入力してください。
REP_32498	名前が長すぎます。
説明：	入力した名前が長すぎます。
ユーザの応答：	短い名前を入力してください。
REP_32499	この名前は無効です。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	プラグインのベンダーに連絡してください。
REP_32523	セッション<セッション名>にはパーティションをまたがって異なる接続サブタイプが指定されています。
説明：	指定のセッションには複数のパーティションがあります。少なくとも2つのパーティションで、ソース接続タイプまたはターゲット接続タイプが異なります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを更新して、すべてのパーティションに対して同じソース接続タイプまたはターゲット接続タイプを指定してください。
REP_32524	セッションに、接続サブタイプが異なるパーティションがあります。
説明：	現在のセッションには、複数のパーティションがあります。少なくとも2つのパーティションで、ソース接続タイプまたはターゲット接続タイプが異なります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを更新して、すべてのパーティションに対して同じソース接続タイプまたはターゲット接続タイプを指定してください。

REP_32532	セッション<セッション名>の<トランスフォーメーション>に対して必要なハッシュキーがありません。
説明：	指定のトランスフォーメーションでハッシュユーザーキーによるパーティション化を選択しましたが、ハッシュキーがありません。マッピングを更新して、ポートが異なるトランスフォーメーションと指定のトランスフォーメーションを置き換えたために、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、指定のトランスフォーメーションでハッシュキーを指定するか、パーティションタイプを変更してください。
REP_32533	<トランスフォーメーション名>に必要なハッシュキーが欠落しています。
説明：	指定のトランスフォーメーションでハッシュユーザーキーによるパーティション化を選択しましたが、ハッシュキーがありません。マッピングを更新して、ポートが異なるトランスフォーメーションと指定のトランスフォーメーションを置き換えたために、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、指定のトランスフォーメーションでハッシュキーを指定するか、パーティションタイプを変更してください。
REP_32534	セッション<セッション名>内の<トランスフォーメーション名>用ハッシュキー<キー名>が無効です。
説明：	指定のトランスフォーメーションでハッシュユーザーキーによるパーティション化を選択しましたが、選択したハッシュキーが有効ではありません。マッピングを変更したために、選択したキーが指定のトランスフォーメーションで有効ではなくなったので、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、トランスフォーメーションに新しいハッシュキーを指定してください。
REP_32535	インスタンス<トランスフォーメーション名>のハッシュキー<キー名>が無効です。
説明：	指定のトランスフォーメーションでハッシュユーザーキーによるパーティション化を選択しましたが、選択したハッシュキーが有効ではありません。マッピングを変更したために、選択したキーが指定のトランスフォーメーションで有効ではなくなったので、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、トランスフォーメーションインスタンスに新しいハッシュキーを指定してください。

REP_32536	ハッシュキー<キー名>(インスタンス<トランスフォーメーション名>、セッション<セッション名>)のポートタイプが不正です。
説明:	指定のトランスフォーメーションインスタンスで、キー範囲またはハッシュキーによるパーティション化を選択しましたが、キーが入力ポートまたは入出力ポートではありません。マッピングを更新して、指定のトランスフォーメーションインスタンスでポートタイプを変更したので、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答:	セッションプロパティを編集して、キーとして入力ポートまたは入出力ポートを選択してください。
REP_32537	ハッシュキー<キー名>(インスタンス<トランスフォーメーション名>、セッション<セッション名>)のポートタイプが不正です。
説明:	指定のトランスフォーメーションインスタンスで、キー範囲またはハッシュキーによるパーティション化を選択しましたが、キーが入力ポートまたは入出力ポートではありません。マッピングを更新して、指定のトランスフォーメーションインスタンスでポートタイプを変更したので、この問題が発生した可能性があります。
	セッションプロパティを編集して、キーとして入力ポートまたは入出力ポートを選択してください。 REP_32536 と同じ。
REP_32542	セッション<セッション名>の<トランスフォーメーション名>のキー範囲が空です。
説明:	指定のトランスフォーメーションでキー範囲によるパーティション化を選択しました。少なくとも1つのキー範囲で、開始値と終了値の両方が空です。また、トランスフォーメーションに対して SQL のオーバーライド条件またはフィルタ条件がありません。
ユーザの応答:	キー範囲の開始値または終了値を指定するか、トランスフォーメーションに対して SQL のオーバーライド条件またはフィルタ条件を指定してください。
REP_32543	<トランスフォーメーション名>に必要なハッシュキーが欠落しています。
説明:	指定のトランスフォーメーションでキー範囲によるパーティション化を選択しました。少なくとも1つのキー範囲で、開始値と終了値の両方が空です。また、トランスフォーメーションに対して SQL のオーバーライド条件またはフィルタ条件がありません。
ユーザの応答:	キー範囲の開始値または終了値を指定するか、トランスフォーメーションに対して SQL のオーバーライド条件またはフィルタ条件を指定してください。
REP_32544	タイマータスク<タイマータスク名>が、空のワークフロー変数を使用しています。
説明:	タイマータスクでワークフロー変数を使用して開始時刻を決定していますが、この変数に NULL 値が含まれています。

ユーザの応答：	タイマタスクで正しい変数が使用されているかどうか確認してください。さらにワークフローログまたはサーバーログを確認して、変数の値が NULL になる理由を調べてください。
REP_32546	タイマタスク<タイマタスク名>に、無効なワークフロー変数が使用されています。
説明：	タイマタスクでワークフロー変数を使用して開始時刻を決定していますが、この変数が無効です。
ユーザの応答：	タイマタスクで正しい変数が使用されているかどうか確認してください。さらに、この変数が存在するかどうかワークフローを確認してください。
REP_32548	タイマタスク<タイマタスク名>には、DATE/TIME データタイプではないワークフロー変数を使用します。
説明：	メッセージで示されたタイマタスクで、ワークフロー変数を使用して開始時刻を決定していますが、この変数のデータタイプが Date/Time ではありません。
ユーザの応答：	タイマタスクに正しい変数が指定されているかどうか確認してください。さらにワークフローで、この変数のデータタイプが Date/Time かどうか確認してください。
REP_32550	セッション<セッション名>の<パーティション名:トランスフォーマーセッション名>のキー範囲パーティションに対してキーが指定されていません。
説明：	指定のトランスフォーマーセッションでキー範囲によるパーティション化を選択しましたが、パーティションキーがありません。マッピングを更新して、ポートが異なるトランスフォーマーセッションと指定のトランスフォーマーセッションを置き換えたために、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、トランスフォーマーセッションでパーティションキーを指定するか、パーティションタイプを変更してください。
REP_32551	<パーティション名:トランスフォーマーセッション>のキー範囲パーティションに対してキーが指定されていません。
説明：	指定のトランスフォーマーセッションでキー範囲によるパーティション化を選択しましたが、パーティションキーがありません。マッピングを更新して、ポートが異なるトランスフォーマーセッションと指定のトランスフォーマーセッションを置き換えたために、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答：	セッションプロパティを編集して、トランスフォーマーセッションでパーティションキーを指定するか、パーティションタイプを変更してください。

REP_32558	Workflow task <workflow name>: [最新のワークフローログファイルの保存] に関連付けられた Integration Service 変数が不正です。
説明:	メッセージで示されたワークフローのワークフローログを、実行の番号で保存しようとしています。指定した実行の番号が、無効な変数に基づいています。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、[Save workflow logs for these runs] オプションを確認します。正しいサービス変数が指定されていることを確認します。さらに、指定されている変数が整数の変数であることを確認してください。
REP_32559	[最新のワークフローログファイルの保存] に関連付けられた Integration Service 変数が不正です。
説明:	実行の番号を指定してワークフローログを保存しようとしています。指定した実行の番号が、無効なサービス変数に基づいています。
ユーザの応答:	ワークフローの [プロパティ] タブで、[Save workflow logs for these runs] オプションを確認します。正しいサービス変数が指定されていることを確認します。さらに、指定されているサービス変数が整数の変数であることを確認してください。
REP_32701	ハッシュユーザーキーパーティション (グループ<グループ>、インスタンス<トランスフォーメーションインスタンス名>、セッション<セッション名>) に対してキーが指定されていません。
説明:	マルチグループのトランスフォーメーションのユーザー定義ハッシュキーパーティションポイントを使用するセッションを実行しましたが、キーを指定しませんでした。
ユーザの応答:	セッションのプロパティを編集して、グループのキーを指定してください。または、グループのパーティションタイプを変更してください。
REP_32702	ハッシュユーザーキーパーティション (グループ<グループ>、インスタンス<トランスフォーメーションインスタンス名>) に対してキーが指定されていません。
説明:	マルチグループのトランスフォーメーションのユーザー定義ハッシュキーパーティションポイントを使用するセッションを実行しましたが、キーを指定しませんでした。
ユーザの応答:	セッションのプロパティを編集して、グループのキーを指定してください。または、グループのパーティションタイプを変更してください。
REP_32705	キー範囲パーティション (グループ<グループ>、インスタンス<トランスフォーメーションインスタンス名>、セッション<セッションインスタンス名>) に対してキーが指定されていません。
説明:	キー範囲パーティション化を選択しましたが、グループのキーを指定しませんでした。

ユーザの応答：	セッションのプロパティを編集して、グループにキーを指定するか、グループのパーティションタイプを変更してください。
REP_32706	キー範囲パーティション（グループ<グループ>インスタンス<トランスフォーメーションインスタンス名>）に対してキーが指定されていません。
説明：	キー範囲パーティション化を選択しましたが、グループのキーを指定しませんでした。
ユーザの応答：	セッションのプロパティを編集して、グループにキーを指定するか、グループのパーティションタイプを変更してください。
REP_32827	構文エラー: 変数名<変数名>が不正です。
説明：	XML ファイルを変更したか無効なマッピング変数名を作成しています。インポートしたマッピング変数に無効な名前が含まれています。名前は、\$\$で始まり、3 文字以上でなければならず、英数字とアンダースコアのみでなければなりません。
ユーザの応答：	マッピング変数名が正しいフォーマットになっているか確認してください。
REP_32828	この名前<変数名>の付いた変数がマッピング内に既に存在します。
説明：	XML ファイルを変更したか無効なマッピング変数名を作成しています。インポートされるマッピング変数名は、インポートされるマッピング内で一意ではありません。
ユーザの応答：	マッピング変数名がマッピング内で一意であることを確認してください。
REP_32898	警告: XML ソース<ソース>のアップグレードに失敗しました。
説明：	XML ソースに矛盾があるため、アップグレードに失敗しました。エラーにある XML ソースは、アップグレードしたリポジトリで使用できません。ソースを使用するマッピングまたはセッションは、どれも使用できません。
ユーザの応答：	XML ソースを再度インポートします。
REP_32899	警告: XML ターゲット<ターゲット>のアップグレードに失敗しました。
説明：	XML ターゲットに矛盾があるため、アップグレードに失敗しました。エラーにある XML ターゲットは、アップグレードしたリポジトリで使用できません。ターゲットを使用するマッピングまたはセッションは、どれも使用できません。
ユーザの応答：	XML ターゲットを再度インポートします。
REP_51037	データベース接続エラー: <エラー>。
説明：	リポジトリサービスプロセスまたはリポジトリエージェントプロセスが、データベースに接続できませんでした。

ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。データベースログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。データベースユーザー名、パスワード、および接続文字列が正しいかどうか確認してください。
REP_51042	リポジトリエージェント接続が失敗しました。システムエラー（エラー番号=<エラー番号>）<エラーメッセージ>: メッセージヘッダを読み込めません。<数値>バイトを読み込みました。
説明：	システムエラーが原因で、リポジトリエージェントプロセスへの接続が失敗しました。
ユーザの応答：	システムイベントログで関連エラーメッセージがないかどうか調べて、エラーの原因を確認してください。実行を再度試みます。問題が解決されない場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。
REP_51048	ネットワークエラーの為、接続に失敗しました。[システムエラー（エラー番号=<エラー番号>）: エラーメッセージ<エラーメッセージ>。] リポジトリへの接続を再び試行してください。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service は、リポジトリエージェントに接続できません。
ユーザの応答：	このメッセージで参照されているオペレーティングシステムエラーを読み、必要な変更を行ってください。ネットワークに問題がある可能性があります。
REP_51054	内部エラー: 受信メッセージ用にサイズ<サイズ>バイトを割り当てることができませんでした。システムのメモリ不足の可能性あります。
説明：	システムのリソースが不足しています。
ユーザの応答：	システムリソースを解放してください。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_51056	クライアントソケットから読めません。<数値>バイトを読み込みました。
説明：	リポジトリクライアントは、リポジトリエージェントプロセスとの接続を切断されました。
ユーザの応答：	リポジトリエージェントプロセスが動作していることを確認してください。リポジトリエージェントが動作中の場合は、リスタートしてください。また、リポジトリデータベースが動作していることを確認してください。

REP_51058	不明な TCP/IP エラーです。リポジトリへ再接続してください。
説明：	ネットワークに問題があるため、PowerCenter クライアントまたは Integration Service がリポジトリエージェントに接続できません。このエラーは、リポジトリエージェントマシンがネットワークから切り離されているか、電源が切られている場合に発生することがあります。
ユーザの応答：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service マシンがリポジトリエージェントマシンに接続できることを確認してから、再度接続します。
REP_51059	リポジトリエージェント接続が失敗しました。ホスト<ホスト名>ポート<ポート番号>上の別のリポジトリエージェントが、既にこのリポジトリ<リポジトリ名>に接続しています。
説明：	リポジトリに対して既に動作しているリポジトリエージェントプロセスが他にあります。
ユーザの応答：	動作しているリポジトリエージェントに接続するか、終了するのを待ってから再度接続してください。
REP_51071	無効名: 名前を指定する必要があります。
説明：	メタデータエクステンションを作成しようとしたが、メタデータエクステンション名が指定されていません。
ユーザの応答：	メタデータエクステンションに名前を指定してください。
REP_51072	<メタデータエクステンション名>という名前のメタデータエクステンションは、現在のドメインにすでに存在します。
説明：	メタデータエクステンションを作成しようとした。あるいは、メタデータエクステンションの名前を変更しようとした。しかし、ドメイン内に、同じオブジェクト種別で、指定した名前を持つ別のメタデータエクステンションが既に存在します。
ユーザの応答：	メタデータエクステンションに一意となる名前を指定してください。
REP_51073	<値>は有効な整数値ではありません。整数値を<最小値>から<最大値>までの間で入力してください。
説明：	整数メタデータエクステンションに対して入力した値が、大きすぎるか、小さすぎます。
ユーザの応答：	最小値から最大値までの範囲内の値を入力してください。
REP_51074	値の長さ<長さ>が最大長<最大長>を超えています。その最大値以下の長さで値を入力してください。
説明：	文字列メタデータエクステンションの精度を変更しようとしたが、指定した精度より既存の文字列の方が長くなっています。
ユーザの応答：	既存のメタデータエクステンションの長さを短くしてから精度を変更するか、既存のメタデータエクステンションの長さ以上の精度を指定してください。

REP_51075	最大長が大きすぎます。<最大長>以下の値を指定してください。
説明：	入力しようとした文字列メタデータエクステンションの精度が大きすぎます。
ユーザの応答：	最大長以下の精度を指定してください。
REP_51112	予約されているキーワード<キーワード>は使用できません。
説明：	予約されているキーワードを指定しました。予約されているキーワードは、使用できません。
ユーザの応答：	キーワード以外を指定してください。
REP_51115	この名前<テーブル名>のテーブルはすでに存在します。固有名を入力してください。
説明：	既に使用されているテーブル名を指定しました。
ユーザの応答：	一意のテーブル名を入力してください。
REP_51116	このビジネス名は、リポジトリ内のソーステーブル<データベース名>:<テーブル名>で使用されており、すでに<テーブル名>という名前に変更されています。このテーブルの名前を変更する前に、変更内容を保存する必要があります。
説明：	ソース定義内のビジネス名の値を変更しました。その後で、別のソース定義で旧ビジネス名を入力しようとしていました。これは許可されていません。例えば、ソース S1 内のビジネス名を B1 から B2 に変更したとします。その後で、別のソース定義 S2 にビジネス名 B1 を入力しました。
ユーザの応答：	ソース定義に対して新しいビジネス名を入力した後に、その変更内容をリポジトリに保存します。そうすれば、別のソース定義に旧ビジネス名を使用することができます。
REP_51120	カラム<カラム>には NULL を入力できません。
説明：	Integration Service は、NULL のカラムデータを受信しました。これは許可されていません。
ユーザの応答：	データおよびマッピングを調べて矛盾を確認してください。
REP_51134	小数点以下桁数の絶対値は長さ/精度より大きくできません。
説明：	入力した位取りの絶対値が、長さまたは精度の値より大きくなっています。例えば、精度を 5 に設定して、位取りを 7 に設定しています。
ユーザの応答：	長さまたは精度の値を超過しない絶対値を位取りの値として入力してください。
REP_51135	位取りは、<数値>未満には設定できません。
説明：	位取りに対して、最小許容値より小さい値を入力しました。
ユーザの応答：	位取りに対して、指定された最小値より大きい値を入力してください。

REP_51137	このビジネス名は、リポジトリ内のターゲットテーブル<テーブル名>で使用されており、すでに<テーブル名>という名前に変更されています。このテーブルの名前を変更する前に、変更内容を保存する必要があります。
説明：	ターゲット定義内のビジネス名の値を変更しました。その後で、別のターゲット定義内で旧ビジネス名を入力しようとしてしました。これは許可されていません。例えば、ターゲット T1 内のビジネス名を B1 から B2 に変更したとします。その後で、別のターゲット定義 T2 にビジネス名 B1 を入力しました。
ユーザの応答：	ターゲット定義に対して新しいビジネス名を入力した後に、その変更内容をリポジトリに保存します。そうすれば、別のターゲット定義に旧ビジネス名を使用することができます。
REP_51178	警告: 一致するアプリケーション接続が検出されましたが、このアプリケーション接続<接続名>にアクセスする権限がありません。このアプリケーション接続はコピーされて<新規の接続名>に名前が変わります。
説明：	フォルダをコピーする場合、ターゲットリポジトリの接続オブジェクトへの権限がありません。
ユーザの応答：	フォルダのコピーウィザードが、ソースリポジトリから接続をコピーし、名前を変更します。
REP_51292	初期化プロパティ名を指定して下さい。
説明：	初期プロパティの値がありません。
ユーザの応答：	初期化プロパティを追加してください。
REP_51294	初期化プロパティ<プロパティ>が存在しません。
説明：	指定した初期化プロパティが存在しません。
ユーザの応答：	既存の初期化プロパティを指定してください。
REP_51295	<プロパティ>はビルトインの初期化プロパティです。
説明：	ビルトインの初期化プロパティを削除または作成しようとしてしました。あるいは、名前を変更しようとしてしました。ビルトインの初期化プロパティは、変更できません。
ユーザの応答：	ビルトインの初期化プロパティの削除、作成、名前変更を行わないでください。
REP_51296	ビルトインの初期化プロパティの説明を修正することはできません。
説明：	ビルトインの初期化プロパティの記述を変更しようとしてしました。これは許可されていません。
ユーザの応答：	ビルトインの初期化プロパティの記述は、変更しないでください。
REP_51297	ビルトインの初期化プロパティは、削除できません。
説明：	ビルトインの初期化プロパティを削除しようとしてしました。
ユーザの応答：	ビルトインの初期化プロパティは、削除しないでください。

REP_51298	初期化プロパティに、80 文字を超える名前を付けることはできません。
説明：	初期化プロパティの名前が、80 文字を超えています。
ユーザの応答：	初期化プロパティ名は 80 文字以下で入力してください。
REP_51300	エラー: リポジトリに矛盾があります。リポジトリ<リポジトリ名>に Administrator ユーザーがありません。リポジトリの初期化が失敗しました。
説明：	リポジトリデータベースに矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	バックアップファイルからリポジトリをリストアして、エラーがないかデータベースサーバーログを調べてください。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_51301	リポジトリサービスへメッセージを送信できません。リポジトリ<リポジトリ名>の初期化に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_51304	パーティション番号<番号>が不正です。
説明：	プラグインの内部エラーです。
ユーザの応答：	プラグインアプリケーションのベンダーに連絡してください。
REP_51343	データベースサーバーに接続できません。データベースサーバーへの接続を確認してください。
説明：	リポジトリエージェントプロセスが、リポジトリデータベースサーバーに接続できませんでした。
ユーザの応答：	リポジトリデータベースが動作していることを確認してください。リポジトリデータベースシステムとのネットワーク接続があることを確認してください。データベースユーザー名、パスワード、および接続文字列が正しいかどうか確認してください。リポジトリ設定で指定したデータベースタイプが正しいことを確認してください。
REP_51357	\$Source に対して指定された接続<接続名>のフェッチに失敗しました。異なるタイプの複数の接続がこの名前を持っていて、Integration Service がどの接続を使えば良いか決定できなかったことが原因です。
説明：	指定されたデータベース接続の名前が、リレーショナル接続とアプリケーション接続の両方に存在しています。[\$Source Connection 値] セッションプロパティにデータベース接続の名前を入力しましたが、接続名の前に「Relational:」または「Application:」を指定しませんでした。
ユーザの応答：	[プロパティ] タブの [\$Source Connection 値] プロパティの接続名の前に「Relational:」または「Application:」と入力してください。

REP_51358	\$Target に対して指定された接続<接続名>のフェッチに失敗しました。異なるタイプの複数の接続がこの名前を持っていて、Integration Service がどの接続を使えば良いか決定できなかったことが原因です。
説明：	指定されたデータベース接続の名前が、リレーショナル接続とアプリケーション接続の両方に存在しています。[\$Target Connection Value] プロパティにデータベース接続名が入力されるとき、接続名の前に「Relational:」または「Application:」が指定されませんでした。
ユーザの応答：	[プロパティ] タブの [\$Target Connection 値] プロパティの接続名の前に「Relational:」または「Application:」を入力してください。
REP_51378	REH DB ログに対して指定された接続<接続名>のフェッチに失敗しました。異なるタイプの複数の接続がこの名前を持っていて、Integration Service がどの接続を使えば良いか決定できなかったことが原因です。
説明：	指定されたデータベース接続の名前が、リレーショナル接続とアプリケーション接続の両方に存在しています。[\$Target Connection Value] プロパティにデータベース接続名が入力されるとき、接続名の前に「Relational:」または「Application:」が指定されませんでした。
ユーザの応答：	[プロパティ] タブの [\$Target Connection 値] プロパティの接続名の前に「Relational:」または「Application:」を入力してください。
REP_51444	"MessageSendBufferSize"の値<メッセージ送信バッファサイズ>が無効です。無効な値<メッセージ送信バッファサイズ>を無視しました。システムデフォルト値の使用。
説明：	リポジトリが Windows マシン上にあり、リポジトリ設定ファイルが MessageSendBufferSize パラメータで無効な値を指定しました。リポジトリエージェントはデフォルトメッセージ送信バッファサイズを使用します。
ユーザの応答：	リポジトリ設定ファイルを編集し、MessageSendBufferSize が 0 以上であることを確認します。0 を指定すると、リポジトリエージェントは MessageSendBufferSize パラメータを無視します。
REP_51445	"MessageReceiveBufferSize"の値<メッセージ受信バッファサイズ>が無効です。無効な値<メッセージ受信バッファサイズ>を無視しました。システムデフォルト値の使用。
説明：	リポジトリが Windows マシン上にあり、リポジトリ設定ファイルが MessageReceiveBufferSize パラメータで無効な値を指定しました。リポジトリエージェントはデフォルトメッセージ受信バッファサイズを使用します。
ユーザの応答：	リポジトリ設定ファイルを編集し、MessageReceiveBufferSize が 0 以上であることを確認します。0 を指定すると、リポジトリエージェントは MessageReceiveBufferSize パラメータを無視します。

REP_51447	リポジトリリクエストのタイムアウトです。[システムエラー（エラー番号=<エラー番号>）:<システムエラーメッセージ>]。リポジトリへ再接続してください。
説明：	リポジトリサービス要求のタイムアウト値が小さすぎます。または、大きなリポジトリオブジェクトを要求したため、ネットワークのパフォーマンスが低下しました。
ユーザの応答：	リポジトリ設定の MessageReceiveTimeout 値および MessageSendTimeout 値を増やします。
説明：	ネットワークスピードが遅いため、リポジトリサービス要求がタイムアウトになりました。
ユーザの応答：	ネットワークが正しく動作していることを確認します。
説明：	リポジトリが停止しました。
ユーザの応答：	リポジトリを開始します。
REP_51502	Database Pool Expiry Timeout 値に指定された値<秒数>が無効です。リポジトリサービスはデフォルト値<数値>を使用しています。
説明：	Database Pool Expiry Timeout に指定された値は不正です。例えば、最小値より小さい場合か、負の数または文字の場合があります。
ユーザの応答：	Database Pool Expiry Timeout のデフォルト値を適用します。 リポジトリサービス詳細設定プロパティの Database Pool Expiry Timeout に有効な値を入力します。
REP_51503	Database Pool Expiry Threshold 値に指定された値<接続数>が無効です。リポジトリサービスはデフォルト値<数値>を使用しています。
説明：	Database Pool Expiry Threshold に指定された値は不正です。例えば、最小値より小さい場合か、負の数または文字の場合があります。
ユーザの応答：	Database Pool Expiry Threshold のデフォルト値を適用します。 リポジトリサービス詳細設定プロパティの Database Pool Expiry Threshold に有効な値を入力します。
REP_51507	ターゲット<ターゲット名>は FileName フィールドを持つことができません。
説明：	FileName ポートとして定義されたカラムがあるターゲットをインポートしようとしていますが、そのターゲットでは FileName ポートがサポートされていません。ターゲットはフラットファイルである必要があります。
ユーザの応答：	XML ファイル内の ISFILENAMEFIELD = "YES" フィールド属性を削除してください。
REP_51508	ターゲット<ターゲット名>は既存の FileName フィールドを持っています。
説明：	FileName ポートが 2 つあるターゲットをインポートしようとしています。フラットファイルターゲットは 1 つの FileName ポートを持つことができます。

ユーザの応答：	XML ファイル内でいずれかのカラムの ISFILENAMEFIELD = "YES" フィールド属性を削除してください。
REP_51509	ワークフロータスク<ワークフロー ID>の自動リカバリの試行最大数は、0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明：	自動リカバリの試行最大数オプションに負の数が含まれています。
ユーザの応答：	ワークフローの［プロパティ］タブで、[自動リカバリの試行最大数] オプションを変更します。数値はゼロ以上にする必要があります。
REP_51510	自動リカバリの試行最大数は、0 から 2147483647 の範囲になければなりません。
説明：	自動リカバリの試行最大数が負の数になっています。
ユーザの応答：	ワークフローの［プロパティ］タブで、[自動リカバリの試行最大数] オプションを変更します。数値はゼロ以上にする必要があります。
REP_51814	リポジトリへの接続に失敗しました。
説明：	リポジトリエージェントプロセスが、リポジトリデータベースに接続できませんでした。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。
REP_51815	リポジトリ接続情報の読み込みに失敗しました。
説明：	リポジトリエージェントプロセスが、リポジトリ設定から接続情報を読み出せませんでした。
ユーザの応答：	リポジトリ設定の情報が正しいことを確認してください。
REP_51832	Repagent のライセンスキーの期限が切れています。
説明：	製品ライセンスキーの期限が切れています。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、新しいライセンスキーを取得してください。
REP_51848	Team Based Development ライセンスキーがないとオブジェクトバージョンングを有効にできません。
説明：	リポジトリに割り当てられたライセンスにチームベース開発オプションがないため、PowerCenter はオブジェクトバージョンングを有効にできません。
ユーザの応答：	リポジトリサービスにチームベース開発オプションを持ったライセンスを適用します。このオプションは、インフォマティカから購入することができます。
REP_51849	Team Based Development ライセンスキーがないとバージョンングされたリポジトリを有効化あるいはリストアできません。
説明：	PowerCenter は、チームベース開発オプションのライセンスキーを持たない限りオブジェクトバージョンングを有効にできません。

ユーザの応答：	チームベース開発オプションを持ったライセンスにリポジトリサービスを適用します。このオプションは、インフォマティカから購入することができます。
REP_51961	環境変数<環境変数名>の値は、最新バージョンの pmpasswd で暗号化する必要があります。
説明：	環境変数は旧バージョンの <i>pmpasswd</i> で暗号化されました。PowerCenter 8.1 では、堅牢性の強化された最新の暗号化アルゴリズムが <i>pmpasswd</i> に使用されています。
ユーザの応答：	現行バージョンの <i>pmpasswd</i> を使用して、環境変数として保存したすべてのパスワードを暗号化し、環境変数を新しく暗号化されたパスワードに更新します。
REP_55035	デブタイムメントの最中にエラーが発生しました。
説明：	リポジトリエージェントプロセスがフォルダをコピーできませんでした。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。このエラーメッセージの前に、REP_51056 メッセージが出力されている場合があります。
REP_55036	フォルダの比較中にエラーが発生しました。
説明：	リポジトリエージェントプロセスは、2 つのフォルダを比較できませんでした。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。
REP_55102	リポジトリサービス<サービス名>への接続に失敗しました。
説明：	ログイン情報が有効でないか、ユーザーがレポジトリに対する権限を持っていません。
ユーザの応答：	アクション: ユーザー名およびパスワードが正しいことを確認してください。また、ユーザーがレポジトリに対する権限を持っていることも確認してください。
説明：	ファイアウォールのためクライアントマシンからホストにアクセスできないか、レポジトリ接続で間違ったホスト名およびホスト番号が指定されました。
ユーザの応答：	接続情報が有効で、ホストマシンからクライアントマシンにアクセスできることを確認してください。
説明：	リポジトリのバージョンが、PowerCenter クライアントまたは Integration Service のバージョンと異っています。
ユーザの応答：	PowerCenter クライアント、Integration Service、およびリポジトリサービスが同じ製品バージョンであることを確認します。同じでない場合は、同じバージョンにアップグレードします。
説明：	レポジトリへの接続中にアプリケーションでエラーが発生しました。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認してください。
REP_57060	ログインに失敗しました。
説明：	Service Manager はユーザーを認証できませんでした。

ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
REP_57064	接続数の最大を超えました。
説明：	リポジトリエージェントプロセスへの最大接続数が、リポジトリ設定で指定された接続数を超過しました。
ユーザの応答：	リポジトリ設定を編集して、[MaximumConnections] 設定オプションの値を大きくしてください。また、リポジトリへの接続で、動作していない接続を終了してください。
REP_57071	リポジトリデータベースに接続できません。リポジトリエージェントの設定を確認してください。
説明：	リポジトリエージェントが、リポジトリデータベースに接続できませんでした。
ユーザの応答：	リポジトリ設定の情報が正しいことを確認してください。リポジトリデータベースが動作していることを確認します。
REP_57084	同時ロックの最大数を超えました。
説明：	リポジトリエージェントプロセスが、リポジトリ設定で指定されたリポジトリオブジェクトロック数を超過しました。
ユーザの応答：	リポジトリ設定を編集して、[MaximumLocks] 設定オプションの値を大きくしてください。また、残っているロックを解放してください。
REP_57145	データベースにデータがありません。
説明：	リポジトリに矛盾したデータがあるため、内部エラーが発生しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_57151	関数の引数が不正です。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_57169	異なるタイプの複数の接続が同じ名前をもっています。セッションやトランスフォーメーションが“Relational:”等の接頭辞無しで、接続情報としてその名前をもっています。曖昧さを解消する為にこれらの接続情報に接頭辞をつける必要があります。
説明：	指定されたデータベース接続の名前が、リレーショナル接続とアプリケーション接続の両方に存在しています。セッションのプロパティで、ストアードプロシージャまたはルックアップトランスフォーメーションの場所に接続するためのデータベース接続の名前を入力しましたが、接続名の前に「Relational:」または「Application:」を指定しませんでした。
ユーザの応答：	「Relational:」または「Application:」をセッションプロパティのストアードプロシージャまたはルックアップトランスフォーメーションの場所に接続するための接続の名前の前に入力してください。

説明:	[Replace Connections] ダイアログボックスの [FROM] フィールドのデータベース接続の名前が、リレーショナル接続とアプリケーション接続の両方に存在しています。1 つ以上のセッションまたはトランスフォーメーションで、このデータベース接続を入力しましたが、「Relational:」 または 「Application:」 を指定しませんでした。
ユーザの応答:	「Relational:」 または 「Application:」 をこのデータベース接続名を指定するすべてのトランスフォーメーションのプロパティおよびセッションのプロパティの接続名の前に入力してください。
REP_57201	内部エラー: リポジトリに矛盾があります。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_57269	接続が切断されました。
説明:	リポジトリ接続が切断されました。リポジトリまたはドメインの管理者がリポジトリ接続を切断し、PowerCenter クライアントが同じ接続でリポジトリに再接続しようとしたのが原因です。
ユーザの応答:	メンテナンスなどの目的で、リポジトリ管理者がすべてのユーザーをリポジトリから切断する必要がないことを確認します。 PowerCenter クライアントで操作を再試行します。
REP_58224	<PowerCenter クライアントツール>からリポジトリ<リポジトリ名>への接続に失敗しました。理由は、リポジトリユーザーおよびグループをアップグレードしていないからです。
説明:	PowerCenter クライアントがリポジトリへの接続に失敗しました。理由は、リポジトリユーザーおよびグループがアップグレードされていないからです。
ユーザの応答:	リポジトリユーザーとグループは、管理者ツールでアップグレードします。PowerCenter クライアントで操作を再試行します。
REP_61002	警告: プレフィックスが削除されたエレメントまたは属性が、<XML 定義>に含まれています。
説明:	接頭語の付いた属性または要素を含む XML 定義を更新しようとしています。XML パーサーにより属性や要素から接頭語が削除され、リポジトリのアップグレードが完了します。
ユーザの応答:	リポジトリのアップグレードが完了した後で、XML 定義を再度インポートします。
REP_61003	キー<キー名> (グループ<グループ>、インスタンス<トランスフォーメーションインスタンス名>、セッション<セッションインスタンス名>) に対するキー範囲が空です。
説明:	指定したキーのキー範囲を指定しませんでした。
ユーザの応答:	キー範囲を編集して、キーの開始値と終了値を指定してください。
REP_61004	キー<キー名>に対するキー範囲が空です (グループ<グループ>セッション<セッション名>)。
説明:	指定したキーのキー範囲を指定しませんでした。

ユーザの応答：	キー範囲を編集して、キーの開始値と終了値を指定してください。
REP_61010	トランスフォーメーションフィールド<フィールド名>の検証に失敗しました。
説明：	内部エラー。フィールド ID あるいはそのフィールドが属するテーブル ID がゼロです。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_61011	トランスフォーメーションフィールドに CYCLE を持つことは出来ません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_61012	エラー: フィールド<ポート名>（トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>）を検証できませんでした。
説明：	Designer でトランスフォーメーション内のポートを検証できませんでした。
ユーザの応答：	このエラーメッセージの前に表示された他のエラーメッセージを確認してください。
REP_61013	グループ順を検証しているときに不正なグループを検出しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_61014	エラー: トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のグループを検証できませんでした。
説明：	Designer でトランスフォーメーションを検証できませんでした。
ユーザの応答：	このエラーメッセージの前に表示された他のエラーメッセージを確認してください。
REP_61027	データベース接続プロパティを設定できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_61031	<XML 定義>のアップグレードに失敗しました。接頭辞を削除したことで不正な XPATH ができてしまったことが原因です。
説明：	アップグレードプロセスで、要素または属性から接頭語が削除されました。生成される XML マップが一意ではなくなるため、有効な XPath にアップグレードできませんでした。
ユーザの応答：	XML 定義を再度インポートしてください。

REP_61032	<XML ソース>のアップグレードに失敗しました。接頭辞を削除したことでエレメント名のコンフリクトが発生したことが原因です。
説明:	アップグレードによって XML エレメント名から接頭語が取り除かれます。アップグレード後の名前とほかのエレメント名とが競合する可能性があります。
ユーザの応答:	XML 定義を再度インポートしてください。
REP_61059	警告: XML ソースのアップグレードに失敗しました (ソース<ソース>、バージョン<バージョン>、フォルダ<フォルダ>)。
説明:	ソース XML 定義に矛盾があるため、アップグレードできません。
ユーザの応答:	XML 定義は使用できません。再度作成してください。
REP_61060	警告: XML ターゲット (バージョン<バージョン>、フォルダ<フォルダ>) のアップグレードに失敗しました。
説明:	ターゲット XML 定義に矛盾があるため、アップグレードできません。
ユーザの応答:	XML 定義は使用できません。再度作成してください。
REP_61063	のアップグレードでエラーが発生しました。
説明:	XML ソースまたは XML ターゲットのアップグレード中にエラーが発生しました。このエラーの原因は、ソースまたはターゲットの取り出し/挿入中のメモリ問題またはデータベース接続の切断と考えられます。
ユーザの応答:	アップグレードを再実行してください。アップグレードが再び失敗する場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
REP_62340	トランスフォーメーション<ソースインスタンス名またはターゲットインスタンス名>は、接続変数<接続変数名>を使用しますが、その値は指定されていません。
説明:	接続変数 \$Source または \$Target を使用して、ソース接続名またはターゲット接続名が指定されています。接続変数の値は未定義であるため、Integration Service は、使用するデータベース接続をセッションの実行時に決定できません。
ユーザの応答:	セッションプロパティの [プロパティ] タブの [General Options] 設定の [\$Source 接続変数および \$Target 接続変数の値を入力します。
REP_62373	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に関連する Partial Pipeline がありません。名前が<ルックアップテーブル名>であるソース修飾子グループは 1 つもありません。トランスフォーメーションは無効です。
説明:	ルックアップする有効な部分パイプラインがないため、Pipeline ルックアップトランスフォーメーションは無効です。部分パイプラインはルックアップ用にソース修飾子に 1 つのグループソースを持ちません。したがって、Pipeline ルックアップトランスフォーメーションのルックアップテーブル名属性は部分パイプラインのソース修飾子名に一致しません。

ユーザの応答：	部分パイプラインが有効で、ルックアップ用にソース修飾子に 1 つのグループソースを持っているか確認します。
REP_62377	ユーザー名変数<変数名>が、適切に定義されていません。
説明：	セッション\$ParamNameを使用したパラメータファイルで、接続オブジェクトのユーザー名が定義されています。セッションパラメータ値が、正しくありません。例えば、パラメータ値が空白であるか、パラメータがパラメータファイルに定義されていません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータが定義されていることを確認してください。パラメータ値が空白でないことを確認してください。
REP_62378	Password 変数<変数名>が適切に定義されていません。
説明：	セッションパラメータ\$ParamNameを使用したパラメータファイルで、接続オブジェクトのパスワードが定義されています。セッションパラメータ値が、正しくありません。例えば、パラメータ値が空白であるか、パラメータがパラメータファイルに定義されていません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータが定義されていることを確認してください。パラメータ値が空白でないことを確認してください。
REP_62379	接続変数<変数名>の接続名<パラメータ値>が、適切に定義されていません。
説明：	セッション接続を定義するために、\$DBConnectionNameなどのセッションパラメータが使用されています。パラメータファイル内で、セッションパラメータ値が正しくありません。例えば、パラメータ値が空白であるか、パラメータがパラメータファイルに定義されていません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータが定義されていることを確認してください。パラメータ値が空白でないことを確認してください。
REP_62385	セッションにマッピング変数があるため、高度なリカバリを有効にできません。
説明：	セッションがマッピング変数を使用する場合、最後のチェックポイントから再開するようにセッションリカバリ戦略を設定できません。
ユーザの応答：	最後のチェックポイントから再開するようにリカバリ戦略を設定するには、セッションでマッピング変数を削除します。
REP_62386	セッションにマッピング変数があるため、そのセッション<セッション名>に対しては高度なリカバリを有効にできません。
説明：	セッションがマッピング変数を使用する場合、最後のチェックポイントから再開するようにセッションリカバリ戦略を設定できません。
ユーザの応答：	最後のチェックポイントから再開するようにリカバリ戦略を設定するには、セッションでマッピング変数を削除します。

REP_CORE メッセージ

REP_CORE_59046	リポジトリサービスプロセス<プロセス名>の高可用性ライセンスがありません。
説明：	高可用性オプションは、リポジトリサービスプロセスのフェイルオーバーが必要です。高可用性オプションがありません。
ユーザの応答：	なし。

RFC メッセージ

RFC_17403	関数の戻りパラメータは指定されています。ただし、プロパティ値文字列の解析時に見つかった必須値は、<値>個（<値>個中）だけです。
説明：	プロパティ値文字列の解析中に、関数の戻りパラメータに有効な戻り値が指定されませんでした。
ユーザの応答：	関数の戻りパラメータに有効な戻り値を入力します。
RFC_17405	戻りパラメータのステータスフィールドまたはテキストフィールドは、ソース定義の ABAP タイプの CHAR でなければいけません。
説明：	リターン構造体のステータスフィールドまたはテキストフィールドの ABAP データタイプが、ソース定義に char データタイプとして指定されていません。
ユーザの応答：	ソース定義のリターン構造体用ステータスフィールドまたはテキストフィールドで、ABAP データタイプを CHAR として指定してください。
RFC_17411	行番号<行番号>（テーブルパラメータ<パラメータ>）で出力データ変換エラーが発生しました。この行はスキップされます。
説明：	関数テーブルパラメータ用に指定された値は無効です。関数テーブルパラメータフィールドへの入力データが、マッピングで対応するフィールドのデータタイプには変換できません。
ユーザの応答：	関数テーブルパラメータに有効な値を入力します。
RFC_17412	Scalar Output パラメータに対する出力データ変換エラーが発生しました。この行はスキップされます。
説明：	スカラー出力パラメータ用に無効な値が指定されています。このエラーは、スカラー出力パラメータフィールドへの入力データが、マッピングで対応するデータタイプには変換できない場合に発生します。
ユーザの応答：	スカラー出力パラメータに有効な値を入力します。

RFC_17416	例外<例外>が RFC 関数コールの IntegrationID <統合 ID>で発生しました。
説明:	例外のため、SAP アプリケーションサーバーから SAP システムへの RFC コールが失敗しました。
ユーザの応答:	SAP システム用の有効な入力データを入力します。SAP アプリケーションサーバーが動作しているかどうか確認します。
RFC_17422	関数名<関数名>とシーケンス ID <シーケンス ID>が一致しません。どちらか一方が不正です。
説明:	カスタムトランスフォーメーションに入る行の、指定の関数名とシーケンス ID が合っていません。データが不正であるか、破損されている可能性があります。
ユーザの応答:	作成されたデータが、そのデータのパイプラインで変更されているか、あるいは不正に作成された可能性があります。指定の行のデータを確認してください。
RFC_17423	関数<関数名>の入力は、関数<関数名>の入力を予期していたときに受け取りました。
説明:	マッピング内には関数が 1 つだけありシーケンス ID の値は 1 ではありません。あるいは、マッピング内に複数の関数がありシーケンス ID の順序が正しい順序ではありません。例えば、最初の行が SeqID = 1 の RFCMSFunctionCall カスタムトランスフォーメーションに入り、2 番目の行が SeqID = 3 の RFCMSFunctionCall カスタムトランスフォーメーションに入ります。
ユーザの応答:	RFCFunctionCall カスタムトランスフォーメーションは、前のシーケンス ID に 1 ずつ足したシーケンス ID を期待します。PreparedData ターゲットのデータを確認してください。
RFC_17424	関数<関数名>のコール (TransactionID = <トランザクション ID>、IntegrationID = <統合 ID>) が失敗しました。トランザクションを続行できません。
説明:	指定の TransactionID と IntegrationID の SAP への関数呼び出しが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、セッションログのエラーメッセージを参照してください。
RFC_17425	トランザクション ID<トランザクション ID>のコミットコールが失敗しました。
説明:	SAP へのコミット関数呼び出しが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、セッションログのエラーメッセージを参照してください。
RFC_17427	関数テーブルパラメータ<パラメータ名>の SAP 内部テーブルを作成しようとしてエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が新しい SAP 内部テーブルの作成に失敗しました。

ユーザの応答：	Integration Service プロセスを実行するノードがメモリ不足であるか確認します。
RFC_17439	接続されているすべての入力インジケータポートの値が NULL になっています。ソースファイルが無効になっている可能性があります。セッションログを参照してエラーのある行を見つけてください。
説明：	ソースファイルが無効になっている可能性があります。
ユーザの応答：	セッションログおよびソースファイルを検査して、エラーを削除します。

RR メッセージ

RR_4004	エラー: 正常性検査が失敗しました。ソーステーブルにプライマリキーがありません。
説明：	マッピングに指定したソーステーブルにプライマリキーがありません。
ユーザの応答：	プライマリキーを含むソーステーブルを使用するか、ソーステーブルを正しく編集してください。複数のソースを使用する場合には、プライマリキーと外部キーの関係を正しく作成する必要があります。
RR_4006	ERROR:正常性検査が失敗しました。ノードにキーがありません。
説明：	マッピングに指定したソーステーブルにおいて、プライマリキーと外部キーとの関係が正しくありません。ソース修飾子で複数のソーステーブルを使用する場合には、各テーブルでプライマリキーと外部キーの関係が正しくなければなりません。
ユーザの応答：	プライマリキーと外部キーの関係が正しいソーステーブルを使用するか、ソーステーブルを正しく編集してください。
RR_4025	ストアドプロシージャの実行中にエラーが発生しました。
説明：	ソースデータベースに存在しないストアドプロシージャを要求しました。
ユーザの応答：	ソースデータベースを調べて、指定したストアドプロシージャがあるかどうかを確認してください。
説明：	Integration Service はストアドプロシージャを実行しようとした際に、エラーを検出しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。

RR_4032	警告: ソートされるポートの数<ポート数>は、投影されたフィールドの数<接続された出力ポートの数>より少なくなければなりません。ソート要求を無視します。
説明:	ソース修飾子トランスフォーメーションから別のトランスフォーメーションに接続された出力ポートの数が、ソース修飾子のソート済みポート数のオプションに入力された数よりも小さくなっています。
ユーザの応答:	ソート数を、Designer で接続されているポートの数以下に変更してください。
RR_4033	ストアドプロシージャ呼び出しテキスト<呼び出しテキスト>解析中にエラーが発生しました。
説明:	指定したストアドプロシージャ呼び出しテキストが正しくありません。
ユーザの応答:	呼び出しテキストを修正してから、セッションを再度実行してください。
RR_4034	射影されたカラムのメタデータの取り出しに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
RR_4035	SQL エラー。
説明:	ソースに対して SQL クエリを実行中にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	<p>ソースデータベースが SQL クエリまたは入力した SQL クエリのオーバーライドをサポートしていることを確認します。</p> <p>PowerCenter マッピングを実行している場合は、ソース定義名がソースデータベースのテーブル名と一致していることを確認します。</p> <p>Developer tool のマッピングを実行している場合は、トランスフォーメーションの読み取りのデータオブジェクト名がソースデータベースのテーブル名と一致していることを確認します。</p>
RR_4036	データベース<データベース名>に接続する際にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service がデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答:	正しいログイン情報を入力してください。ユーザー名やパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
RR_4038	ストアドプロシージャを設定する際にエラーが発生しました。セッション-> m_pMapping が壊れています。
説明:	内部エラー。リポジトリのメモリが不足しているか、またはリポジトリに矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

RR_4039	ユーザー定義クエリー<クエリー>はソースデータベース接続のコードページにおいて無効な文字（文字列）を含んでいません。クエリ内の位置<数値>で無効な文字が開始しています。
説明：	入力したクエリーに、ソースデータベース接続のコードページでは無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	クエリーを変更して、ソースデータベース接続のコードページで有効な文字のみを含むようにしてください。
RR_4040	ユーザー定義の結合条件やソースフィルタ条件<文字列>には、ソースデータベース接続のコードページにおいて無効な文字（文字列）が含まれています。上記の条件内の位置<数値>で無効な文字が開始しています。
説明：	ジョイン条件、ソースフィルタ条件、またはこれらの組み合わせには、ソースデータベース接続のコードページのみで無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	結合、フィルタ、またはこれらの組み合わせの条件を変更して、ソースデータベース接続のコードページで有効な文字を含むようにしてください。
RR_4041	ユーザー定義のソースフィルタ条件<文字列>はソースデータベース接続のコードページにおいて無効な文字（文字列）を含んでいます。フィルタ条件内の位置<数値>で無効な文字が開始しています。
説明：	入力したフィルタ条件に、ソースデータベース接続のコードページで無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	ソースデータベース接続コードページ内の文字を含むように、フィルタ条件を変更してください。
RR_4043	エラー: ソース修飾子<ソース修飾子名>のパーティションソースに使用されている 1 つ以上のフィールドが削除されました。セッションを編集、保存して、パーティション化情報を修正します。
説明：	削除したソース修飾子のポートに対してパーティションキーを定義しています。
ユーザの応答：	セッションを編集し、ソース修飾子からパーティションキーを削除してください。そして、セッションに新しいパーティション情報を保存して、再びそのセッションを実行してください。

RS メッセージ

RS_39037	リポジトリ<リポジトリ名>の開始に失敗しました。
説明：	リポジトリサービスは、リポジトリに対するリポジトリエージェントプロセスの開始に失敗しました。

ユーザの応答：	リポジットリサービスログファイルで以前のエラーメッセージを調べて、エラーの原因を確認してください。リポジットリデータベースが動作していることを確認します。リポジットリ設定情報が正しいことを確認してください。他のリポジットリサービスがリポジットリに対してリポジットリエージェントを実行していないことを確認してください。
RS_39061	リポジットリ<リポジットリ名>が終了処理中のため、開始できません。
説明：	リポジットリが終了処理中のため、開始できません。
ユーザの応答：	リポジットリを開始したい場合、リポジットリが終了するのを待って開始してください。システム管理者が保守目的でリポジットリを終了しているのではないことを確認してください。
RS_39068	LDR <ローカルリポジットリ名>を GDR <グローバルリポジットリ名>に登録するのに失敗しました。
説明：	ローカルリポジットリまたはグローバルリポジットリに指定した接続性情報が正しくないため、リポジットリサービスはローカルリポジットリをグローバルリポジットリに登録できませんでした。このメッセージの前に、メッセージ RS_39090 またはメッセージ RS_39091 が出力されている可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、前のメッセージを確認してください。
RS_39090	【登録】 操作を完了できません。リポジットリ<リポジットリ名>の開始あるいは接続の失敗が原因です。
説明：	リポジットリのいずれかに対してリポジットリエージェントプロセスを開始できないため、リポジットリサービスは、ローカルリポジットリをグローバルリポジットリに登録できませんでした。
ユーザの応答：	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。さらに、ローカルリポジットリデータベースおよびグローバルリポジットリデータベースが動作していることを確認し、正しい接続情報が入力されていることを確認してください。
RS_39091	【登録取り消し】 操作を完了できません。リポジットリ<リポジットリ名>の開始あるいは接続の失敗が原因です。
説明：	リポジットリのいずれかに対してリポジットリエージェントプロセスを開始できないため、リポジットリサービスは、ローカルリポジットリをグローバルリポジットリから登録解除できませんでした。
ユーザの応答：	リポジットリサービスログファイルで以前のエラーメッセージを調べて、エラーの原因を確認してください。リポジットリデータベースが動作していることを確認します。リポジットリ設定情報が正しいことを確認してください。他のリポジットリサービスがリポジットリに対してリポジットリエージェントを実行していないことを確認してください。
RS_39092	リポジットリ<リポジットリ名>を、グローバルリポジットリに格上げできません。リポジットリの開始あるいは接続の失敗が原因です。
説明：	リポジットリのいずれかに対してリポジットリエージェントプロセスを開始できないため、リポジットリサービスは、ローカルリポジットリをグローバルリポジットリに格上げすることができませんでした。

ユーザの応答：	リポジットリサービスログファイルで以前のエラーメッセージを調べて、エラーの原因を確認してください。リポジットリデータベースが動作していることを確認します。リポジットリ設定情報が正しいことを確認してください。他のリポジットリサービスがリポジットリに対してリポジットリエージェントを実行していないことを確認してください。
RS_39107	リポジットリ<リポジットリ名>は、無効になっているため開始できません。
説明：	リポジットリが無効になっているため、リポジットリサービスはリポジットリを開始できません。
ユーザの応答：	リポジットリを利用可能にしてください。リポジットリを使用可能にできない場合、リポジットリ管理者が保守の目的でリポジットリを使用不可にしている可能性があります。
RS_39109	リポジットリ<リポジットリ名>は、いったん利用不可にしてからでないと利用可能にすることができません。
説明：	リポジットリが既に利用可能になっているため、リポジットリサービスはリポジットリを利用可能にできません。
ユーザの応答：	なし。
RS_39120	エラー: この製品ライセンスでは、グローバルリポジットリを許容できません。PowerCenter ライセンスしか許容されません。
説明：	現在のライセンスでは、グローバルリポジットリを作成したり、ローカルリポジットリをグローバルリポジットリに格上げしたりすることができません。
ユーザの応答：	グローバルリポジットリを作成するには、チームベース開発オプションを購入する必要があります。
RS_39121	エラー: この製品ライセンスでは、リポジットリの登録または登録解除を行うことはできません。PowerCenter ライセンスしか許容されません。
説明：	現在のライセンスでは、ローカルリポジットリをグローバルリポジットリに登録したり、登録解除したりすることはできません。
ユーザの応答：	リポジットリドメインでリポジットリの登録と登録解除を行うには、チームベース開発オプションを購入する必要があります。
RS_39141	エラー: リポジットリ<リポジットリ名>に無効な文字があります。
説明：	リポジットリ名に無効な文字が含まれています。
ユーザの応答：	リポジットリ設定を作成します。リポジットリ名を指定する場合には、有効な文字だけを使用して指定します。
RS_39145	リポジットリ<リポジットリ名>からリポジットリ<ターゲットリポジットリ名>へのコピーに失敗しました。
説明：	ターゲットデータベースに既にリポジットリが存在するので、リポジットリサービスはリポジットリをデータベースにコピーできません。

ユーザの応答： ターゲットデータベースのリポジトリのデータを保存したい場合は、そのバックアップを取ってから削除してください。

説明： リポジトリサービスがリポジトリを別のデータベースにコピーできません。

ユーザの応答： ターゲットデータベースサーバーログまたはリポジトリサービスログ内の以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認してください。

RS_39209 **リポジトリ<リポジトリ名>に対する呼び出しを完了できませんでした。**

説明： リポジトリサービスが、指定されたリポジトリにリポジトリエージェントを接続できませんでした。リポジトリエージェントが停止した可能性があります。

ユーザの応答： リポジトリエージェントが動作していることを確認してください。詳細については、関連するエラーメッセージを参照してください。

第 18 章

S メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [SAPUTIL メッセージ, 437](#) ページ
- [SDKC のメッセージ, 438](#) ページ
- [SDKS のメッセージ, 438](#) ページ
- [SDKXML メッセージ, 439](#) ページ
- [SF メッセージ, 440](#) ページ
- [SFDC メッセージ, 446](#) ページ
- [SM メッセージ, 449](#) ページ
- [SORT メッセージ, 455](#) ページ
- [SPC メッセージ, 458](#) ページ
- [SQL メッセージ, 458](#) ページ
- [SR メッセージ, 462](#) ページ

SAPUTIL メッセージ

SAPUTIL_99506	ヘルプオプションの使用法が無効です。
説明：	<i>pmsaputil</i> ヘルプを表示するコマンドが無効です。
ユーザの応答：	<i>pmsaputil</i> ヘルプ setparams または <i>pmsaputil</i> ヘルプ startchain を入力します。
SAPUTIL_99057	例外のためにデータ受信要求が失敗しました - <エラーメッセージ>。
説明：	SAP 呼び出しからデータが返されませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、追加のエラーメッセージを参照してください。
SAPUTIL_99072	SAP システムへの接続に失敗しました。<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は SAP システムに接続できませんでした。ログイン認証が有効でない可能性があります。または、SAP システムが動作していません。
ユーザの応答：	詳細については、追加のエラーメッセージを参照してください。

SAPUTIL_99076 **指定したコンテキストは無効です。**
説明： コンテキストコマンドパラメータには BWOHS の値が必要です。
ユーザの応答： コンテキストコマンドパラメータの BWOHS を入力してください。

SDKC のメッセージ

SDKC_37005 **このプロセスに対して、グローバルロケールを見つけることができません。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

SDKC_37006 **コードページ ID <ID>が無効です。**
説明： コードページが無効です。
ユーザの応答： 有効なコードページを指定してください。

SDKC_37007 **ロケールの作成に失敗しました。**
説明： 内部エラー。
ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

SDKC_37008 **メッセージカタログをロードできませんでした。**
説明： メッセージカタログに無効なパスを指定しました。
ユーザの応答： 有効なメッセージカタログパスを指定してください。

SDKS のメッセージ

SDKS_38005 **ライブラリ<ライブラリ>（プラグイン番号<ID>）をロードできませんでした。**
説明： PowerCenter が、リポジトリプラグインに対して指定のライブラリをロードできませんでした。ライブラリまたは従属ライブラリが正しいディレクトリにない可能性があります。
ユーザの応答： ライブラリおよび従属ライブラリが正しいディレクトリにあることを確認してください。

SDKS_38006 **プラグイン番号<ID>のインタフェースバージョン<バージョン>は、SDK のインタフェースバージョン<バージョン>との互換性がありません。**
説明： プラグインのバージョンと SDK のバージョンに互換性がありません。

ユーザの応答：	プラグインのバージョンを SDK と互換性のあるバージョンに更新してください。
SDKS_38007	<リーダー/ライタ>プラグイン番号<ID>の<フェーズ>中にエラーが発生しました。
説明：	プラグインの初期化中または初期化の解除中にエラーが発生しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加で表示されるエラーメッセージを参照してください。
SDKS_38200	パーティションレベル [SQ_MSMQ_SOURCE] : プラグイン番号 310000 は init() で失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SDKS_38505	プラグイン番号<ID>のターゲット<ターゲット>が、エラーしきい値<数値>に達しました。
説明：	Integration Service がセッションの最大エラー数に到達しました。セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	セッションごとの許容エラー数を増やしたい場合は、エラーしきい値を大きくしてください。
SDKS_38605	プラグイン番号<ID>のターゲット<ターゲット>で一時的な障害が発生しました。
説明：	接続に障害が発生したため、Integration Service はターゲットにデータを書き込めませんでした。
ユーザの応答：	ターゲットへの接続が確立可能であることを確認します。

SDKXML メッセージ

SDKXML_43009	プラグインレベル: CT が<関数名>() で失敗しました。
説明：	プラグインレベルの関数の実行中に、Java カスタムトランスフォーメーションまたは Java トランスフォーメーション用のプラグインが失敗しました。
ユーザの応答：	Java トランスフォーメーションが含まれているセッションでこのメッセージが発生した場合は、Designer でそのトランスフォーメーションのコードを再コンパイルし、セッションを再度実行してください。

SF メッセージ

SF_31143	次のエラーが原因で、プロキシ<proxy ID>経由の Salesforce への接続試行が失敗しました:<error message>.
説明:	Integration Service は、設定されたプロキシを使用して Salesforce に接続できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
SF_31233	Salseforce バルク API に接続する cURL を設定できませんでした。標準 Salesforce API を使用しています。
説明:	Integration Service が Salesforce バルク API に接続できません。代わりに、標準 Salesforce API を使用して接続します。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。エラーが解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_31234	Salesforce から受信されたバルク API エラー。例外コード<code>。例外メッセージ<message>。
説明:	Salesforce バルク API で内部エラーが発生しました。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。エラーが解決しない場合は、詳細について営業担当者にお問い合わせください。
SF_31235	バルク API cURL エラーを受け取りました。エラーメッセージ: <message>。
説明:	Salesforce バルク API でエラーが発生しました。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。エラーが解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_31242	バルク API ジョブ ID <job ID>が失敗しました。
説明:	Salesforce のバルク API ジョブが失敗しました。
ユーザの応答:	アクティビティログを調べて、関連するエラーを確認してください。エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
SF_31253	次のエラーが原因で、プロキシ<proxy ID>経由の Salesforce への接続試行が失敗しました:<error message>.
説明:	Integration Service は、設定されたプロキシを使用して Salesforce に接続できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
SF_31255	Salesforce は (<batch ID>ジョブ ID <job ID>) を処理できませんでした。原因は次のエラーです:<message>.
説明:	Salesforce が、Salesforce バルク API セッションのバッチを処理できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。

SF_31259	ZLib 圧縮は<message>エラーを返しました。
説明:	Salesforce バルク API セッションのデータの圧縮中にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	セッションをもう一度実行してください。エラーが解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_31324	次のエラーが原因で、プロキシ<proxy ID>経由の Salesforce への接続試行が失敗しました:<error message>.
説明:	Integration Service は、設定されたプロキシを使用して Salesforce に接続できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
SF_31426	次のエラーが原因で、プロキシ<proxy ID>経由の Salesforce への接続試行が失敗しました:<error message>.
説明:	Integration Service は、設定されたプロキシを使用して Salesforce に接続できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
SF_31523	次のエラーが原因で、プロキシ<proxy ID>経由の Salesforce への接続試行が失敗しました:<error message>.
説明:	Integration Service は、設定されたプロキシを使用して Salesforce に接続できませんでした。
ユーザの応答:	エラーを修正し、セッションを再度実行してください。
SF_34030	クライアントアプリケーション<アプリケーション>、接続<接続 ID>: 受信失敗。システムからエラーコード<エラー番号>、エラーメッセージ<エラーメッセージ>が返されます。
説明:	クライアントアプリケーションが接続の確立に失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。また、Integration Service を無効にしてから有効にしてください。
SF_34032	プロトコルエラーのため、クライアントアプリケーション<アプリケーション>の接続を閉じています。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34033	プロトコルエラー: 予期しないタイプ<タイプ>のオブジェクトをクライアントアプリケーション<アプリケーション>から接続<接続 ID>で受信しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

SF_34034	プロトコルエラー: 予期しないタイプ<タイプ>のオブジェクトをクライアントアプリケーション<アプリケーション>から接続<接続 ID>で受信しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34035	プロトコルエラー: 接続<接続 ID>で、クライアントアプリケーション<アプリケーション>から要求 ID <要求 ID>を取得する予定でしたが、取得された要求 ID は<要求 ID>です。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34036	プロトコルエラー: 接続<接続 ID>で、クライアントアプリケーション<アプリケーション>から要求キー<キー>を取得する予定でしたが、取得された要求キーは<キー>です。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34037	プロトコルエラー: 接続<接続 ID>で、状態が<状態>のときにクライアントアプリケーション<アプリケーション>から要求タイプ<要求タイプ>を取得しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34062	サービス制御マネージャを開始できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34063	サービスのコントロールマネージャをクローズできません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34064	サービスのデータベースを lock できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34065	サービスのデータベースを unlock できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34066	サービスを open できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

SF_34067	サービスをクローズできません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34068	サービスをクエリーできません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34069	サービスを制御できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34070	サービスを停止できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34071	サービスを削除できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34072	サービスを作成できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34094	致命的な信号を捕捉しました。このサーバープロセスは、すぐに強制終了します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34095	致命的な信号のため、このプロセスを強制終了します。
説明:	内部エラー。このメッセージの前に、SF_34094 のメッセージが出力されています。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34096	SIGFPE 信号を捕捉しました。このサーバープロセスを強制終了します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SF_34098	メモリを割り当てることができません。仮想メモリが不足しています。
説明:	Integration Service にはより多くのメモリが必要です。

ユーザの応答：	Integration Service システムで使用可能な仮想メモリの容量を増やしてください。
SF_34105	ファイル<ファイル名>への標準出力エラー（stderr）メッセージ書き込みに失敗しました。システムエラーは、<システムエラー番号> <システムエラーメッセージ>です。
説明：	標準出力および標準エラーメッセージがファイルにリダイレクトされるように、Integration Service のカスタムプロパティ ConsoleOutputFilename を有効にしました。しかし、Integration Service が標準エラーメッセージをリダイレクトできず、初期化に失敗しました。ファイル記述子やメモリなどのリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システムエラーを確認し、システム管理者に連絡します。
SF_34106	標準出力（stdout）メッセージをファイル<ファイル名>にリダイレクトできませんでした。システムエラーは、<システムエラー番号> <システムエラーメッセージ>です。
説明：	標準出力および標準エラーメッセージがファイルにリダイレクトされるように、Integration Service のカスタムプロパティ ConsoleOutputFilename を有効にしました。しかし、Integration Service が標準出力メッセージをリダイレクトできず、初期化に失敗しました。ファイル記述子やメモリなどのリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答：	システムエラーを確認し、システム管理者に連絡します。
SF_34109	コンソール出力（stdout/stderr）メッセージのリダイレクト用にファイル<ファイル名>を開けませんでした。システムエラーは<システムエラー番号> <システムエラーメッセージ>です。
説明：	標準出力および標準エラーメッセージがファイルにリダイレクトされるように、Integration Service のカスタムプロパティ ConsoleOutputFilename を有効にしました。Integration Service がファイルを開けなかったため、メッセージを書き込めませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service を起動したユーザーがファイルディレクトリへの書き込み権限を持っているかどうか確認します。 システムエラーを確認し、システム管理者に連絡します。
SF_34120	要求 GUID <GUID>（クライアントアプリケーション<クライアント名>、ホスト<ホスト名>、接続<接続名>による要求）を永続化できません。サービスプロセスで障害が発生したため、要求を実行できなかった可能性があります。
説明：	一時的な障害が発生している間、Integration Service が \$PMStorageDir にアクセスしてリカバリの要求を格納することはできませんでした。
ユーザの応答：	Integration Service が \$PMStorageDir にアクセスできることを確認します。ディレクトリが存在しない場合、または書き込みできない場合、要求は保存できません。

SF_34130	ディレクトリ<ディレクトリ名>のストレージファイルを取得できません。
説明:	ストレージディレクトリが存在しないか、ディレクトリ内にストレージファイルが存在しません。
ユーザの応答:	\$PMStorageDir ディレクトリパスが設定されているディレクトリは存在していることと、ディレクトリに対する適切な書き込み権限を持っていることを確認してください。
SF_34132	ストレージファイルの読み込み中にエラーが発生しました。
説明:	書き込み権限が無いか、ディスクが満杯です。.
ユーザの応答:	書き込み権限があり、格納ファイル用に十分なディスクの空き容量があることを確認してください。
SF_34134	ストレージファイル<ファイル名>への書き込み中にエラーが発生しました。
説明:	書き込み権限が無いか、ディスクが満杯です。.
ユーザの応答:	書き込み権限があり、格納ファイル用に十分なディスクの空き容量があることを確認してください。
SF_34135	ストレージファイルへの書き込み中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service には、操作の状態をディレクトリに書き込む権限がありません。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定したユーザーに書き込み権限があり、ストレージファイル用に十分なディスクの空き容量があることを確認してください。
SF_34136	ストレージファイル<ファイル名>の削除中にエラーが発生しました。
説明:	ストレージファイルが使用中であるか、ストレージファイルへの書き込み権限がありません。
ユーザの応答:	書き込み権限があり、格納ファイル用に十分なディスクの空き容量があることを確認してください。
SF_34155	子プロセス<プロセス ID>は、擬似的な強制終了<エラー番号>のために終了しました。
説明:	[セッション] タスクまたは [コマンド] タスクが予期せず終了し、Integration Service プロセスを実行しているマシンがエラーを生成しました。
ユーザの応答:	エラー番号からエラーの原因を特定してください。エラー番号からメモリ不足エラーであることが分かった場合、スワップ領域を増やすか、最大プロセスのしきい値を減らします。管理者ツールのノードにある [プロパティ] タブで最大プロセス数のしきい値を定義します。 プロセスのコアファイルでコマンドタスクを確認します。

SF_34160	高可用性は無効化されています。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
説明：	Integration Service のカスタムプロパティは、高可用性が無効化されるように設定されています。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

SFDC メッセージ

SFDC_31101	ログインが失敗しました。ユーザー <ログインユーザー名>。障害コード <エラーコード>。理由<エラーメッセージ>。
説明：	Salesforce.com に間違ったユーザー名またはパスワードでログインしようとした。
ユーザの応答：	ユーザー名およびパスワードが正しいことを確認してください。
SFDC_31102	クエリが失敗しました。ユーザー <ログインユーザー名>。SOQL <SOQL クエリ>。障害コード <エラーコード>。理由<エラーメッセージ>。
説明：	SOQL クエリを実行できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
SFDC_31103	QueryMore が失敗しました。ユーザー <ログインユーザー名>。SOQL <SOQL クエリ>。クエリバッチインデックス <クエリバッチ>。障害コード <エラーコード>。理由<エラーメッセージ>。
説明：	queryMore を実行できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
SFDC_31105	フィールドが一致しません。期待されたフィールド名 <フィールド名>。返されたフィールド名 <フィールド名>。
説明：	ソース定義またはターゲット定義で定義されたフィールド名が Salesforce.com から返されたフィールド名と一致しません。
ユーザの応答：	ソース定義またはターゲット定義内のフィールド名を、Salesforce オブジェクト内のフィールド名に一致するよう変更してください。
SFDC_31106	GetServerTimestamp が失敗しました。ユーザー <ログインユーザー名>。障害コード <エラーコード>。理由<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は Salesforce サービスから現在のシステムタイムスタンプを取り出せませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

SFDC_31107	GetDeleted が失敗しました。ユーザー <ログインユーザー名>。開始時刻 <時間>。終了時刻 <時間>。障害コード <エラーコード>。理由<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、指定された時間スパン内に組織のデータから削除されたオブジェクトインスタンスのリストを取り出せませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
SFDC_31112	無効なフラッシュ間隔値 <秒数>。正の整数値に設定する必要があります。
説明：	変更データキャプチャのフラッシュ間隔値が無効です。
ユーザの応答：	変更データキャプチャを使用する場合、セッションプロパティでフラッシュ間隔を正の整数値に設定してください。
SFDC_31113	変換エラーが発生しました。フィールド名 <フィールド名>。データ値 <変換前のフィールド値>。
説明：	データを Salesforce データタイプから PowerCenter データタイプに変換中にエラーが発生しました。
ユーザの応答：	フィールドのデータタイプを確認し、必要な変更を行ってからもう一度セッションを実行してください。
SFDC_31114	行エラー<行エラーの数>がセッションしきい値<エラーしきい値>を超えました。
説明：	行エラーの数がセッションエラーしきい値による許容エラー数より大きくなりました。
ユーザの応答：	行エラーを修正してから、もう一度セッションを実行してください。
SFDC_31115	ソース <ソース名> とアプリケーションソース修飾子 <アプリケーションソース修飾子名> のフィールド数が異なります。
説明：	ソースとアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションのフィールドの数が同じではありません。
ユーザの応答：	ソースとアプリケーションソース修飾子トランスフォーメーションが同じ数のフィールドを持つことを確認してください。
SFDC_31116	ソースフィールド <ソースフィールド名> とアプリケーションソース修飾子フィールド <アプリケーションソース修飾子フィールド名> の名前が一致しません。
説明：	ソースフィールド名がアプリケーションソース修飾子ポート名と一致しません。
ユーザの応答：	アプリケーションソース修飾子トランスフォーメーション内のポート名をソース内のフィールド名と一致するように変更してください。

SFDC_31117	ソースフィールド<ソースフィールド名>とアプリケーションソース修飾子フィールド<アプリケーションソース修飾子フィールド名>のフィールド位置が一致しません。
説明:	ソース内のフィールドとアプリケーションソース修飾子トランスフォーマー内でのフィールドの位置が異なります。
ユーザの応答:	アプリケーションソース修飾子トランスフォーマー内でのフィールドをソース内のフィールド位置に一致するよう移動してください。
SFDC_31118	ソースフィールド<ソースフィールド名>とアプリケーションソース修飾子フィールド<アプリケーションソース修飾子フィールド名>のデータタイプ、精度、またはスケールが一致しません。
説明:	ソース内のフィールドはアプリケーションソース修飾子トランスフォーマー内でのフィールドと異なるデータタイプ、精度、またはスケールを持っています。
ユーザの応答:	アプリケーションソース修飾子内のフィールドのデータタイプ、精度、スケールをソース内のフィールドのデータタイプ、精度、スケールに一致するよう変更してください。
SFDC_31201	ログインが失敗しました。ユーザー<ログインユーザー名>。障害コード<エラーコード>。理由<エラーメッセージ>。
説明:	Salesforce.com に間違ったユーザー名またはパスワードでログインしようとしてしました。
ユーザの応答:	ユーザー名およびパスワードが正しいことを確認してください。
SFDC_31202	salesforce.com から受信されたエラー。フィールド<フィールド名>。ステータスコード<ステータスコード>。メッセージ<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が、Salesforce.com オブジェクトの作成、更新、更新/挿入、削除に失敗しました。
ユーザの応答:	エラーメッセージを読み、必要な変更を行ってください。詳細については、Salesforce.com マニュアルでエラーコードを参照してください。
SFDC_31203	作成要求で障害が受信されました。障害コード<エラーコード>。障害サブコード<エラーサブコード>。理由<エラーメッセージ>。詳細<エラーの詳細>。
説明:	作成要求でエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
SFDC_31204	更新要求で障害が受信されました。障害コード<エラーコード>。障害サブコード<エラーサブコード>。理由<エラーメッセージ>。詳細<エラーの詳細>。
説明:	更新要求でエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

SFDC_31205	削除要求で障害が受信されました。障害コード<エラーコード>。障害サブコード<エラーサブコード>。理由<エラーメッセージ>。詳細<エラーの詳細>。
説明：	削除要求でエラーが発生しました。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
SFDC_31206	更新/挿入要求で障害が受信されました。障害コード<エラーコード>。障害サブコード<エラーサブコード>。理由<エラーメッセージ>。詳細<エラーの詳細>。
説明：	更新/挿入要求でエラーが発生しました。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
SFDC_31207	更新/挿入がオンにされましたが、外部 ID がありません。
説明：	挿入と更新を更新/挿入として扱うオプションが有効にされましたが、外部 ID が指定されていません。
ユーザの応答：	Salesforce オブジェクトで外部 ID が定義されていることを確認してください。また、マッピングで外部 ID が接続されていることも確認します。
SFDC_31208	更新または削除行が見つかりましたが、ID カラムが接続されていません。
説明：	ID カラムが接続されていませんが、これは更新または削除に必要です。
ユーザの応答：	マッピングで ID カラムを接続してください。あるいは、更新行または削除行に遭遇した場合、更新行や削除行がターゲットに到達しないことを確認してください。

SM メッセージ

SM_7024	致命的なトランスフォーメーション解析エラー: フィルタ句の評価結果が数値になりませんでした...
説明：	Filter トランスフォーメーションで指定したフィルタ条件の評価結果が数値になりませんでした。
ユーザの応答：	フィルタ条件の評価結果が数値になることを確認してください。
SM_7027	トランスフォーメーション評価エラー: 現在の行がスキップされました...存在しない行を削除しようとしています。
説明：	Integration Service が特定の行について式の評価に失敗したため、この行をスキップしました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、スキップした行の情報を確認します。

SM_7038	集計エラー: Integration Service のデータ移動モード<Integration Service のデータ移動モード>が、キャッシュのデータ移動モード<キャッシュのデータ移動モード>と一致しません。
説明:	Integration Service のデータ移動モードを変更した後で、差分集計でセッションを開始しました。Integration Service は、別のデータ移動モードで作成された差分集計ファイルにはアクセスできません。
ユーザの応答:	既存の差分集計ファイルを削除してください。または、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。あるいは、Integration Service のデータ移動モードが誤って変更された場合は、データ移動モードを元の設定に戻します。
SM_7051	集計エラー: インデックスファイルのタイムスタンプがアグリゲータトランスフォーメーションもしくはマッピングのタイムスタンプより古いです。
説明:	アグリゲータトランスフォーメーションを含むマッピングを変更したか、アグリゲータトランスフォーメーションを変更しました。その後で差分集計セッションを実行したときに、Integration Service は既存のキャッシュファイルを再利用しようとしたが、アグリゲータの変更によって無効になっています。
ユーザの応答:	マッピングおよびアグリゲータトランスフォーメーションのタイムスタンプは、キャッシュファイルよりも古いものでなければなりません。集計キャッシュを再初期化するか、キャッシュファイルを手動で削除してください。
SM_7072	集計エラー: キーが降順になることを想定しています。
説明:	アグリゲータトランスフォーメーションで [ソート済み入力] オプションを選択しましたが、アグリゲータトランスフォーメーションに入力したデータがソートされていません。
ユーザの応答:	アグリゲータトランスフォーメーションの前にデータをソートするか、[ソート済み入力] オプションを解除してください。ソース修飾子トランスフォーメーションで [ソート済みポート] オプションを使用してデータをソートできます。あるいは、ソータトランスフォーメーションを使用できます。
SM_7073	集計エラー: キーが昇順になることを想定しています。
説明:	アグリゲータトランスフォーメーションで [ソート済み入力] オプションを選択しましたが、アグリゲータトランスフォーメーションに入力したデータがソートされていません。
ユーザの応答:	アグリゲータトランスフォーメーションの前にデータをソートするか、[ソート済み入力] オプションを解除してください。ソース修飾子トランスフォーメーションで [ソート済みポート] オプションを使用してデータをソートできます。あるいは、ソータトランスフォーメーションを使用できます。

SM_7087	集計エラー: コードページ<コードページ>とキャッシュ済みコードページ<コードページ>に双方向の互換性がありません。
説明:	差分集計でセッションのコードページを変更しています。新しいコードページが前のコードページと互換性がありません。したがって、既存の集計キャッシュ内のデータが、新しいセッションのコードページと互換性がありません。
ユーザの応答:	キャッシュ内のデータを再利用するには、現在のセッションのコードページを、互換性があるコードページに設定します。または、キャッシュを再初期化するか、キャッシュファイルを手動で削除してください。
SM_7088	集計エラー: ソート順<ソート順>とキャッシュされたソート順<ソート順>が一致しません。
説明:	セッションのソート順序を変更しています。新しいソート順序が前のコードページのソート順序と互換性がありません。したがって、既存の集計キャッシュ内のデータが、新しいセッションのコードページと互換性がありません。
ユーザの応答:	キャッシュ内のデータを再利用する場合は、現在のセッションのソート順序を、互換性があるコードページのソート順序に設定します。または、キャッシュを再初期化するか、キャッシュファイルを手動で削除してください。
SM_7089	集計エラー: 集計キャッシュのコードページ<コードページ>が不明。
説明:	キャッシュが別のコードページを持つ別のサーバー環境で生成されたため、Integration Service は差分集計の作成に使用されたコードページを識別できません。
ユーザの応答:	キャッシュを再初期化するか、キャッシュファイルを手動で削除します。
SM_7091	致命的なトランスフォーメーション解析エラー: アップデートストラテジ式の評価結果が数値になりませんでした。
説明:	アップデートストラテジトランスフォーメーションで指定したアップデートストラテジ式の評価結果が数値になりませんでした。
ユーザの応答:	アップデートストラテジ式の評価結果が数値になることを確認してください。
SM_7096	集計エラー: キャッシュアップグレードユーティリティ<ユーティリティ名>を実行できません。
説明:	Integration Service が差分集計ファイルのアップグレードに失敗しました。指定されたキャッシュアップグレードユーティリティが見つからなかったのが原因です。
ユーザの応答:	キャッシュアップグレードユーティリティ pmcacheupgr (UNIX の場合) または pmcacheupgr.exe (Windows の場合) が PowerCenter サービスのインストールディレクトリに存在することを確認します。

SM_7099	致命的なエラー: アグリゲータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用の差分集計ファイルのヘッダに無効なデータがあります。
説明:	Integration Service は差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。ファイルに破損データが含まれていることが原因です。
ユーザの応答:	差分集計ファイルのバックアップがある場合は、破損したファイルとそのバックアップファイルを交換し、セッションを再度実行してください。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。
SM_7200	アグリゲータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用の差分集計ファイルからの読み込み中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service は差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。Integration Service がキャッシュディレクトリに対する読み取り権限を持っていないのが原因です。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定されたユーザーにキャッシュディレクトリの読み取り権限があるか確認します。
SM_7202	アグリゲータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用の差分集計ファイルのアップグレードに失敗しました。新しいキャッシュファイルにデータを書き込めません。ディスクに十分な空きがあることを確認してください。
説明:	Integration Service は差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。キャッシュディレクトリのディスク領域が不十分であるか、Integration Service にキャッシュディレクトリへの書き込み権限がないことが原因です。
ユーザの応答:	ディスクに空き領域があるかを確認します。Informatica Services を開始するように設定したユーザーにキャッシュディレクトリへの書き込み権限があるか確認してください。
SM_7203	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキーの長さが変更されました。
説明:	Integration Service は差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。アグリゲータトランスフォーメーションのポート別のグループで 1 つ以上のポートの精度を変更したのが原因です。
ユーザの応答:	キャッシュ内のデータを再利用するには、変更直前のマッピングに戻してください。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。
SM_7204	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の行サイズが変更されました。
説明:	Integration Service が差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。アグリゲータトランスフォーメーションでポート別のグループとして定義されていない 1 つ以上のポートの精度を変更したのが原因です。

ユーザの応答：	キャッシュ内のデータを再利用するには、変更直前のマッピングに戻してください。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。
SM_7207	差分集計のアップグレードでエラーが発生しました。
説明：	Integration Service が差分集計ファイルのアップグレードに失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加で表示されるエラーメッセージを参照してください。
SM_7208	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用の差分集計ファイルを前回保存した後にマッピングが変更されました。
説明：	Integration Service が差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。アグリゲータトランスフォーメーションを含むマッピングを変更したか、アグリゲータトランスフォーメーションを変更したことが原因です。その後で差分集計セッションを実行したときに、Integration Service は既存のキャッシュファイルを再利用しようとしたが、アグリゲータの変更によって無効になっています。
ユーザの応答：	キャッシュ内のデータを再利用するには、変更直前のマッピングに戻してください。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。
SM_7209	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュは、セッションで指定したのとは異なる精度モードで作成されました。
説明：	Integration Service は差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。差分集計ファイルで使用する [高精度 10 進演算を有効にする] セッションオプションが現在のセッションで使用されているオプションと異なることが原因です。
ユーザの応答：	[高精度 10 進演算を有効にする] セッションオプションが誤って変更された場合は、オプションを元の設定に戻してください。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。
SM_7210	キャッシュの作成後にパーティションの数を変更されました。
説明：	Integration Service は差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。セッションのパーティションの数を変更したことが原因です。
ユーザの応答：	キャッシュ内のデータを再利用するには、パーティション数を元の値に戻してください。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。

SM_7211	Integration Service のデータ移動モードが、キャッシュ作成時に使用したデータ移動モードと異なります。
説明:	Integration Service が差分集計ファイルをアップグレードできませんでした。Integration Service データ移動モードを変更した後で、差分集計でセッションを開始したことが原因です。Integration Service は、別のデータ移動モードで作成された差分集計ファイルにはアクセスできません。
ユーザの応答:	Integration Service のデータ移動モードが誤って変更された場合は、データ移動モードを元の設定に戻します。そうでない場合、既存の差分集計ファイルを削除するか、集計キャッシュを再初期化するようにセッションを設定してください。
SM_7217	エラー: 更新オーバーライド<テキスト>(ターゲットインスタンス<ターゲット名>) の展開に失敗しました。
説明:	Integration Service はターゲット更新のオーバーライドのパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答:	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。
説明:	内部エラーのため、Integration Service は ターゲット更新のオーバーライドのパラメータまたは変数を展開できません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SM_7218	集計関数はアグリゲータトランスフォーメーション内でのみ使用可能です。
説明:	アグリゲータトランスフォーメーション以外のトランスフォーメーションに、集計関数を使用した式が含まれています。集計関数は、アグリゲータトランスフォーメーションでしか使用できないため、式は無効です。マッピングパラメータまたはマッピング変数を使用して、集計関数がトランスフォーメーションの式に渡された可能性があります。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションの式に集計関数を使用されているかどうか確認してください。トランスフォーメーションの式にマッピングパラメータまたは変数が含まれている場合は、そのパラメータまたは変数の値に集計関数が含まれていないことを確認してください。
SM_7219	Lookup トランスフォーメーションの解析中に致命的なエラーが発生しました。Lookup トランスフォーメーション<transformation name>の更新動的キャッシュ条件が、数値に対して、ブール式ではありません。
説明:	Lookup トランスフォーメーションの動的キャッシュを更新する式が数値になりません。
ユーザの応答:	Lookup トランスフォーメーションのアップデート動的キャッシュ条件の結果が数値になることを確認してください。

SORT メッセージ

SORT_40046	Mmap <バイト数>バイトの/dev/zero が失敗しました: <エラーメッセージ>。スワップ領域を増やすか、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュサイズを小さくしてください。
説明:	十分なメモリ空き容量がないため、Integration Service はソータまたはルックアップトランスフォーメーションにメモリを割り当てられませんでした。
ユーザの応答:	メモリリソースを解放するか、Integration Service システム上のスワップ領域を増やします。使用可能メモリ容量に合わせて、ソータキャッシュサイズを減らすこともできます。
SORT_40090	<使用可能メモリ容量> MB（使用可能<総メモリ容量>中）しかありません。スワップ領域を増やすか、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュサイズを小さくしてください。
説明:	UNIX Integration Service でセッションを実行しましたが、指定されたトランスフォーメーションに必要なキャッシュサイズが UNIX マシン上で実行するプロセスで許容される最大メモリ量を超えています。
ユーザの応答:	UNIX マシン上でのプロセスのメモリ限度を増やします。
SORT_40095	ファイルまたはファイルシステム<ファイル名またはファイルシステム名>にアクセスできませんでした。
説明:	Integration Service が指定されたファイルにアクセスできませんでした。
ユーザの応答:	指定のファイルに対して読み取り権限を持っていることを確認します。
SORT_40096	一時ファイル<ファイル名>を書き込み用に開くことができませんでした: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、ソータトランスフォーメーション用に一時ファイルを開けませんでした。
ユーザの応答:	ソータトランスフォーメーションワークディレクトリに対する読み取り権限、書き込み権限、実行権限が、Integration Service を起動したユーザーに与えられていることを確認します。
SORT_40102	このソートには、最低<値> MB のメモリが必要です。
説明:	ソータトランスフォーメーションキャッシュサイズに指定した値が小さすぎます。Integration Service がソート操作を実行できません。
ユーザの応答:	ソータトランスフォーメーションキャッシュサイズを増やします。
SORT_40111	ソートがキャンセルされました。
説明:	Integration Service がソート操作をキャンセルしました。
ユーザの応答:	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。

SORT_40179	<メモリ容量>MB のメモリをマップするには空き容量が不十分です:<エラーメッセージ>。スワップ領域を増やすか、トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュサイズを小さくしてください。
説明:	十分なメモリ空き容量がないため、Integration Service はソータまたはルックアップトランスフォーメーションにメモリを割り当てられませんでした。
ユーザの応答:	メモリリソースを解放するか、Integration Service システム上のスワップ領域を増やします。 使用可能メモリ容量に合わせて、ソータキャッシュサイズを減らすこともできます。
SORT_40189	ソートライブラリがスレッドを作成できませんでした。
説明:	Integration Service システムはリソース不足のためソート操作を実行できません。
ユーザの応答:	アプリケーションを閉じて、Integration Service システムのリソースを解放します。 システムリソースを解放してから、ワークフローをリスタートします。
SORT_40304	この操作には、<値>MB のメモリが必要です。余分なページングが発生する可能性があります。処理を継続します。
説明:	必要とされる最小キャッシュサイズよりも大きいソータキャッシュサイズを指定しましたが、ソータキャッシュサイズが、着信データのサイズに比べて小さすぎます。Integration Service はソート処理を進めることはできますが、セッションのパフォーマンスが低下します。
ユーザの応答:	セッションのパフォーマンスを良くするには、ソータトランスフォーメーションのキャッシュサイズを増やします。
SORT_40401	ソートの致命的なエラーが関数<関数名>で発生しました。エラー番号=<エラー番号>。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SORT_40406	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>でエラーが発生しました。<エラーメッセージ>。
説明:	指定されたソータまたはルックアップトランスフォーメーションで Integration Service にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、このエラーメッセージで表示されるエラーメッセージや、セッションログの他のメッセージを読んで調べます。
SORT_40407	パーティション<パーティション番号>のトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>でエラーが発生しました。<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が指定されたパーティションやトランスフォーメーションの行を処理しているときに、エラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、このエラーメッセージで表示されるエラーメッセージや、セッションログの他のメッセージを読んで調べます。

SORT_40409	ソータの内部エラー<エラー>です。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SORT_40414	Error: トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の総行サイズ<行サイズ>は許容最大サイズ [8 MB] を超えています。
説明:	指定されたソータまたはルックアップトランスフォーメーションでの全ポートサイズの合計が、8 MB を超えています。
ユーザの応答:	マッピングで不要なポートの接続を切ります。指定されたトランスフォーメーションでのポート数を減らすため、マッピングの再設計を検討してください。または、大きな文字列ポートまたはバイナリポートの精度を落としてください。
SORT_40415	ワークディレクトリ<ディレクトリ名>は存在しません
説明:	ソータトランスフォーメーションワークディレクトリに指定したディレクトリ名が存在しません。
ユーザの応答:	ソータトランスフォーメーションプロパティの [ワークディレクトリ] オプションで既存ディレクトリが指定されていることを確認してください。
SORT_40416	ワークディレクトリ<ディレクトリ>に、読み込み/書き込み/実行権限がありません。
説明:	Integration Service を起動したユーザーは、ソータトランスフォーメーションワークディレクトリに対する読み込み権限、書き込み権限、実行権限を持っていません。
ユーザの応答:	Integration Service を起動したユーザーに、ソータトランスフォーメーションワークディレクトリに対する読み込み権限、書き込み権限、実行権限を付与します。
SORT_40424	エラー: ソータトランスフォーメーションに指定されたメモリサイズ<メモリサイズ>が、32-bit アドレス空間を超えています。32-bit のサーバーでは<数値>より大きくできません。
説明:	ソータトランスフォーメーションのキャッシュサイズが大きすぎます。
ユーザの応答:	セッションのプロパティで、ソータトランスフォーメーションのキャッシュサイズを減らしてください。

SPC メッセージ

SPC_10027	サービス<サービス名>（ノード<ノード名>）のプロセスを開始できません。プロセスがシャットダウンしています。再度実行してください。
説明：	サービスがシャットダウンしています。サービスが完全にシャットダウンするまで有効にできません。
ユーザの応答：	サービスを有効にするには、サービスを無効にしてから、再度有効にします。
SPC_10039	ポート<ポート番号>で、Informatica PowerCenter Web Services Hub サービスを開始できませんでした。このポートは使用中です。
説明：	Web Services Hub に割り当てられているポート番号は既に使用されています。
ユーザの応答：	別のポート番号を使用するように、Web Service Hub を再設定してください。
SPC_10052	ドメインが、最大<リスタート試行数>回のリスタート試行後、サービス<サービス名>をリスタートできませんでした。
説明：	アプリケーションサービスプロセスが使用できなくなっています。ドメインが、指定されたリスタート試行回数でアプリケーションサービスプロセスをリスタートできませんでした。または、そのサービスバージョンのインストールディレクトリが無効になっています。
ユーザの応答：	ドメインおよびアプリケーションのサービスログイベントをチェックして、エラーがないか調べます。管理者ツールでエラーを修正し、アプリケーションサービスプロセスをリスタートします。 そのサービスバージョンのインストールディレクトリが変更されていた場合は、 <i>infasetup</i> UpdateGatewayNode または UpdateWorkerNode コマンドを使ってノードを更新します。

SQL メッセージ

SQL_50001	lOutputBuffer::setRowType() API は失敗しました。
説明：	Integration Service は、SQL トランスフォーメーションからの出力行の生成に失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
SQL_50002	NULL DB ハンドルが返されました。
説明：	Integration Service がデータベースへの接続に失敗しました。データベースは、SQL トランスフォーメーションと動的に接続します。

ユーザの応答：	ソースデータに無効な接続データが含まれています。データベースのデータベースユーザー名、データベースパスワード、サーバー、または接続文字列が正しくありません。
SQL_50003	ScriptName が空です。
説明：	SQL トランスフォーメーションが外部の SQL スクリプトを実行するように設定されていますが、ScriptName ポートにはデータが含まれていません。
ユーザの応答：	ScriptName ポートには、入力行ごとに、実行対象の SQL スクリプトが記載されているファイルの名前およびパスが含まれている必要があります。ScriptName ポートが接続され、ソースデータにファイル名が含まれていることを確認してください。
SQL_50004	SetProperty に失敗しました。
説明：	Integration Service が、SQL トランスフォーメーションの動的な接続に関するデータベースプロパティの設定に失敗しました。
ユーザの応答：	動的な接続には、高度なオプションの名前／値のペアが含まれています。オプションのスペルが正しく、各オプションがデータベースタイプに有効なものであることを確認してください。高度なオプションでは大文字と小文字が区別されません。
SQL_50005	論理接続オブジェクト名が空です。
説明：	SQL トランスフォーメーションの LogicalConnectionObject ポートにデータが含まれていないため、Integration Service がこの行でデータベースへの接続に失敗しました。
ユーザの応答：	LogicalConnectionObject ポートが接続され、ソースデータの各行に有効な接続オブジェクト名が含まれていることを確認してください。
SQL_50006	FlushOutRow は失敗しました。
説明：	Integration Service は、SQL トランスフォーメーションからの出力行の生成に失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
SQL_50007	ODL エラーが発生しました。詳細なエラーメッセージについては、定義済みエラーポートを参照してください。
説明：	Integration Service が SQL トランスフォーメーションからの SQL クエリーを処理しているときに、データベースエラーが発生しました。
ユーザの応答：	SQL トランスフォーメーションの SQLError ポートからのエラーメッセージを確認してください。
SQL_50008	選択クエリー内のカラム数が SQL トランスフォーメーション内の出力ポート数を超えています。
説明：	SQL トランスフォーメーションに、SQL SELECT 文の各カラムに対応した出力ポートがありません。

ユーザの応答：	不足している出力ポートを SQL トランスフォーメーションに追加してください。
SQL_50009	静的接続情報が適切でないので、有効なデータベースハンドルを作成できません。
説明：	Workflow Manager 接続に定義された接続が SQL トランスフォーメーションに有効なものではないため、Integration Service がデータベースに接続できません。
ユーザの応答：	SQL トランスフォーメーションにはリレーショナルデータベース接続を使用してください。接続のデータベースタイプが SQL トランスフォーメーションに有効なものであることを確認してください。
SQL_50010	エラー: ファイルハンドルを作成できませんでした。
説明：	Integration Service が SQL トランスフォーメーション用のスクリプトファイルを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	スクリプトファイルが存在し、Integration Service からアクセスできることを確認してください。
SQL_50011	Designer で入力された SQL クエリーが空です。
説明：	SQL トランスフォーメーションがクエリーモードで実行されるように設定されています。ただし、SQL トランスフォーメーションには SQL クエリーがありません。
ユーザの応答：	SQL トランスフォーメーションに SQL クエリーを追加してください。
SQL_50013	ターゲットでのデータの設定に失敗しました。
説明：	Integration Service が SQL トランスフォーメーションからの出力データの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
SQL_50014	ソースからのデータの取得に失敗しました。
説明：	Integration Service が SQL トランスフォーメーションのソースデータにアクセスできませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
SQL_50015	データベースへの接続に失敗しました。
説明：	Integration Service がソースからの動的な接続データを使用してデータベースに接続できませんでした。
ユーザの応答：	データベースのデータベースユーザー名、パスワード、および接続文字列が正しいことを確認してください。
SQL_50017	リポジトリからのリレーショナル接続名属性の取得に失敗しました。
説明：	Integration Service がリポジトリ内でデータベース接続名を見つけることができませんでした。

ユーザの応答：	データベース接続名が Workflow Manager 接続に有効な接続名であることを確認してください。
SQL_50018	接続の取得に失敗しました。
説明：	Integration Service が動的な接続を使用してデータベースに接続できませんでした。
ユーザの応答：	データベースのデータベースユーザー名、パスワード、および接続文字列が正しいことを確認してください。
SQL_50070	エラーしきい値に達しました。
説明：	行のエラーカウントがエラーしきい値を超えました。[行] オプションで [SQL エラーでも続行] を有効にすると、SQL エラーを無視できます。Integration Service によって、行の残りの SQL 文の実行が継続されます。ただし、エラーカウントがエラーしきい値を超えると、セッションが失敗します。
ユーザの応答：	SQLError ポートで SQL エラーを確認してください。SQLError ポートには、失敗した SQL 文とエラーメッセージが含まれます。
SQL_50071	SQL トランスフォーメーションがダウンストリームに出力行をいくつか渡した後で接続障害が発生したために、セッションが失敗しました。
説明：	SQL トランスフォーメーションで SELECT 文の実行中にデータベース接続の失敗が発生しました。一部のデータベース行は、既に SQL トランスフォーメーションからパイプラインに渡されています。Integration Service はデータベースに再接続できず、出力行を複製しないで処理を続行します。
ユーザの応答：	なし。情報メッセージです。
SQL_50072	接続オブジェクト<接続名>の環境 SQL<接続またはトランザクション環境 SQL>に指定されているパラメータまたは変数を展開中に、エラーが発生しました。
説明：	SQL トランスフォーメーションが、接続またはトランザクション SQL を設定された接続オブジェクトを使用しています。その SQL は、Integration Service が解決できないパラメータまたは変数を含んでいます。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。

SR メッセージ

SR_17000	射影されたカラムのメタデータの取り出しに失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SR_17001	カラムの最大長が 0 です。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SR_17004	エラー: 接続が失敗しました。SAP ドライバがロードされていません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SR_17005	エラー: 接続失敗: SAP エラーメッセージ<SAP メッセージ>。
説明:	PowerCenter と SAP の間で接続を確立することができませんでした。
ユーザの応答:	SAP 管理者に連絡してください。詳細については、RFC トレースファイルまたは SAP システムログを調べます。
SR_17006	未知のデータ転送モード。モードはステージングあるいはストリーミングのいずれかのみです。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SR_17007	エラー: 実行が失敗しました: SAP エラーメッセージ<ABAP プログラム名、ステージングファイル、またはアプリケーションソース修飾子フォーム名> SAP <エラーメッセージ>。
説明:	SAP との RFC 通信に問題がありました。
ユーザの応答:	セッションログから詳細メッセージを取得します。詳細については、RFC トレースファイル、SAP システムログ、SAP マニュアルを参照してください。Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせ、サポートを依頼してください。
SR_17009	CPIC でエラーが発生しました: <エラーメッセージ>。
説明:	ある SAP システムでマッピングに対して ABAP プログラムを生成しましたが、別の SAP システムのマッピングでセッションを実行しました。
ユーザの応答:	ソースシステムに対するマッピングで ABAP プログラムを再生成して、その SAP システムでセッションを実行してください。
SR_17010	フィルタ式の解析中にエラーが発生しました: <式>。
説明:	SAP はフィルタ式を解析できませんでした。

ユーザの応答：	セッションプロパティにフィルタの上書きを入力した場合、構文を確認してください。マッピングプロパティにフィルタの上書きを入力した場合、Designer でマッピングを開き、フィルタを検証してください。
SR_17011	SAP システムにパラメータを渡す際にエラーが発生しました:<SAP メッセージ>。
説明：	SAP システムがダウンしています。
ユーザの応答：	SAP システム管理者に連絡してください。
SR_17012	プログラムをバックグラウンドモードで開始できませんでした:<SAP メッセージ>。
説明：	バックグラウンドジョブをリリースする権限が与えられていません。
ユーザの応答：	正式な権限を持っていることを SAP 管理者に確認します。 S_DATASET オブジェクト、S_PROGRAM オブジェクトおよび S_BTCH_JOB オブジェクトに対する権限がなければなりません。
SR_17013	バックグラウンドジョブのステータス情報を取得できませんでした:<SAP メッセージ>。
説明：	SAP システムに対する接続が切断されています。
ユーザの応答：	SAP システム管理者あるいは Informatica グローバルカスタマサポートに連絡します。
SR_17014	エラー: ファイルを開くのに失敗しました。
説明：	Integration Service はステージングファイルを開くのに失敗しました。
ユーザの応答：	ファイルに対するパスを確認します。
SR_17015	ステージングファイル<ファイル名>を削除できませんでした:<SAP メッセージ>。
説明：	NFS マウントを通じてステージングファイルにアクセスしましたが、Integration Service ユーザーがステージングファイルまたはディレクトリに対する書き込み権限を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	システム管理者から、Integration Service ユーザー用の書き込み権限を得ます。
SR_17016	プログラム<プログラム名>が生成されましたが、マッピング<マッピング名>バージョン<バージョン番号>用にインストールされていません。
説明：	本マッピングに対して ABAP プログラムを生成しましたが、SAP システムに ABAP プログラムをインストールしませんでした。
ユーザの応答：	Mapping Designer で [生成とインストール] ダイアログボックスを開き、マッピングに対して ABAP プログラムをインストールします。
SR_17020	ツリー<ツリー名>のメモリ割り当てが失敗しました。
説明：	ヒープメモリの割り当てが不十分です。

ユーザの応答：	実行しているプロセス数を減らすか、Integration Service ホスト上の仮想メモリを増やします。
SR_17021	SetID <SetID 名>およびテーブル名<テーブル名>に関する情報を取得する際にエラーが発生しました。
説明：	異なる階層および／もしくはマスターテーブル情報を含むシステムに ABAP プログラムを転送した可能性があります。
ユーザの応答：	SAP ソースがリポジトリ内の定義に適合していることを確認します。
説明：	RFC エラー。
ユーザの応答：	SAP 管理者に連絡してください。
SR_17022	<階層名>に対する階層データが見つかりません
説明：	階層のリーフノードが空です。キー値がありません。
ユーザの応答：	抽出しようとしている階層を確認してください。
SR_17023	ツリーに不整合があります。
説明：	内部 SAP エラー。
ユーザの応答：	SAP 管理者に連絡してください。
SR_17024	SAP システムにパラメータを渡す際にエラーが発生しました。対象の階層の SetId は<SetId 名>、TableName は<テーブル名>です。
説明：	SAP は PowerCenter から階層情報をインポートできませんでした。SAP 管理者がトランスポートプログラム YPMPARSQ を実行しなかった可能性があります。
ユーザの応答：	SAP 管理者に、ZERP 開発クラスからプログラム Y PMPARSQ を実行させます。
SR_17025	エラー: SetId <SetId 名>および TableName <テーブル名>の階層に対する実行が失敗しました: SAP エラーメッセージ <ABAP プログラム名、ステージングファイル、またはアプリケーションソース修飾子フォーム名>。
説明：	SAP システムが故障したか、あるいは階層から抽出するためのプログラムが機能しなくなりました。
ユーザの応答：	SAP 管理者に確認します。
SR_17054	このマッピングに対してストリームモードプログラムがインストールされた時刻は、このマッピングが保存された時刻より前です。マッピング名は<マッピング名>、バージョンは<バージョン番号>、プログラム名は<プログラム名>です。PowerCenter Designer を使い、本マッピングに対するプログラムを再び生成し、インストールします。
説明：	アプリケーションサーバーに ABAP プログラムをインストールした後、マッピングを開いたままリポジトリを保存しました。
ユーザの応答：	Designer でマッピングを開き、リポジトリを保存します。次に、ABAP プログラムをインストールします。

SR_17055	<p>このマッピングに対してファイルモードプログラムがインストールされた時刻は、このマッピングが保存された時刻より前です。マッピング名は<マッピング名>、バージョンは<バージョン番号>、プログラム名は<プログラム名>です。PowerCenter Designer を使い、本マッピングに対するプログラムを再び生成し、インストールします。</p>
説明：	アプリケーションサーバーに ABAP プログラムをインストールした後、マッピングを開いたままでリポジトリを保存しました。
ユーザの応答：	Designer でマッピング開き、リポジトリを保存します。次に、ABAP プログラムをインストールします。
SR_17056	<p>SAP Connect からの警告:</p>
説明：	SAP のコードページと SAP リーダーのコードページには互換性がありません。
ユーザの応答：	SAP リーダーのコードページが SAP のコードページと互換性があることを確認してください。
SR_17057	<p>コードページ ID <コードページ ID>のコードページ情報を取得できません。</p>
説明：	pmlocale.bin ファイルが見つかりません、または pmlocale.bin ファイルはデータベース接続で指定されたコードページ ID を持っていません。
ユーザの応答：	pmlocale.bin ファイルおよびコードページ情報が存在しているか、確認してください。
SR_17058	<p>コードページ'<コードページ> (コードページ ID =<コードページ ID>) からロケールを作成できません。</p>
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SR_17059	<p>SAP コードページ: <コードページ ID>は、ユーザーが選択したコードページ<コードページ>と互換性がありません。</p>
説明：	SAP コードページは、データベース接続で選択されたコードページと互換性がありません。
ユーザの応答：	Integration Service および SAP システムと互換性のあるコードページを選択します。
SR_17085	<p>SAP 抽出バージョンの確認ができませんでした。</p>
説明：	Integration Service がトランスポートファイルのバージョンを確認できませんでした。
ユーザの応答：	SAP システムが実行されていて、トランスポートが起動されていることを確認します。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
SR_17061	<p>最後に検出されたエラー:</p>
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。

ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17062	RFC プログラムでエラーが発生しました。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17063	ネットワーク通信でエラーが発生しました。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17064	SAP ログオンエラー。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17065	SAP システム例外が発生しました。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17067	RFC プロトコルエラー。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17068	RFC 内部エラー。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。
SR_17069	RFC 登録サーバーがキャンセルされました。
説明：	PowerCenter クライアントまたは Integration Service が SAP システムと通信できません。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。詳細については、SAP トレースファイルも参照してください。

SR_17073	警告: マッピングに SAP 情報階層しか含まれていないため、プログラムは生成されませんでした。
説明:	プログラム生成の対象となったマッピングには、型階層の SAP テーブルリーダーソースが含まれています。
ユーザの応答:	マッピングに型階層の SAP テーブルリーダーソースが含まれる場合、プログラム生成は不要です。
SR_17090	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>は、<数字>番目の場所に文字エラーがある無効なユーザー定義クエリ<クエリ>を含んでいます。
説明:	入力された問合せに、ソースデータベース接続コードページにおいて無効な文字が含まれています。
ユーザの応答:	ソースデータベース接続コードページ内の文字を含むように、問合せを変更してください。
SR_17091	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>は、<数字>場所に文字エラーがあり、フィルタ句<フィルタ>が不正です。
説明:	入力されたフィルタ条件に、ソースデータベース接続コードページにおいて無効な文字が含まれています。
ユーザの応答:	ソースデータベース接続コードページ内の文字を含むように、フィルタ条件を変更してください。
SR_17092	アプリケーションソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>に無効なジョインまたはフィルタのオーバーライド<ジョインオーバーライド>（場所<数字>で文字エラー）があります。
説明:	入力されたジョイン条件および／もしくはソースフィルタ条件に、ソースデータベース接続コードページにおいて無効な文字が含まれています。
ユーザの応答:	ソースデータベース接続コードページ内の文字を含むように、ジョイン条件、フィルタ条件あるいは両条件を変更してください。
SR_17138	エラー: ソース修飾子<アプリケーションソース修飾子名>のパーティションソース（1つまたは複数）に使用されているフィールドが1つ以上削除されました。セッションを編集、保存して、パーティション化情報を修正します。
説明:	削除したアプリケーションソース修飾子のポートにパーティションキーを定義しました。
ユーザの応答:	セッションを編集して、アプリケーションソース修飾子からパーティションキーを削除します。次にセッションに新しいパーティション情報を保存し、再度実行します。
SR_17156	エラー: フィルタ式に、この式を指定するためのソース、ソースリスト、またはソースフィールドが指定されていません。
説明:	フィルタ式に入力された構文は正しくありません。
ユーザの応答:	適切な構文を使用して、フィルタ式を入力してください。

SR_17157	エラー: 有効な予約語は<ワード>だけです。
説明:	ソース修飾子の SAP テーブルリーダーのフィルタ式に、無効な値が指定されました。
ユーザの応答:	フィルタ式に有効な予約語を指定してください。
SR_17158	エラー: 複数のフィールドレベルのフィルタを使用することはできません。
説明:	フィルタ式で指定されたフィルタは、複数フィールドレベルです。
ユーザの応答:	フィルタ式で、単一フィールドレベルのフィルタを指定してください。
SR_17159	エラー: フィールドレベルフィルタとテーブルレベルフィルタは、同時には使用できません。
説明:	フィルタ式で、フィールドレベルのフィルタ内にテーブルレベルのフィルタを指定しました。
ユーザの応答:	フィールドレベルフィルタ式の中のフィルタのうち、テーブルレベルのものを削除してください。
SR_17163	エラー: Integration Service のデータ移動モードは<モード>で、SAP システムモードは<モード>です。Unicode 対応の SAP システムからデータを抽出するには、Integration Service が<モード>モードで実行されている必要があります。
説明:	SAP システムは Unicode データに対応していますが、Integration Service は ASCII データ移動モードで動作しています。
ユーザの応答:	Integration Service のデータ移動モードを Unicode に変更します。
SR_17171	Integration Service で SFTP 接続を開くことができませんでした。
説明:	Integration Service でリモート SFTP サーバーに接続できませんでした。ユーザー名またはパスワードが無効である可能性があります。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。

第 19 章

T メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [TE メッセージ, 469](#) ページ
- [TIB メッセージ, 471](#) ページ
- [TM メッセージ, 486](#) ページ
- [TPTRD 関連メッセージ, 500](#) ページ
- [TPTWR 関連メッセージ, 508](#) ページ
- [TT メッセージ, 523](#) ページ

TE メッセージ

TE_7102	初期化エラー。マッピング<マッピング名>の最終保存時刻の取得に失敗しました。
説明：	リポジトリデータベースサーバーは、マッピングの最終保存時刻を提供できませんでした。データベースで以前に生じた問題によって、何らかのデータの矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TE_7104	ターゲット<ターゲット名>のグループ<グループ名>の作成中にエラーが発生しました。
説明：	セッションの初期化時に、Integration Service がグループオブジェクトの作成に失敗しました。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。
TE_7105	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の作成中にエラーが発生しました。
説明：	セッションの初期化時に、Integration Service がトランスフォーメーションオブジェクトの作成に失敗しました。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。

TE_7106	ターゲット<ターゲット名>のグループ ID<グループ ID>の割り当てまたは初期化に失敗しました。
説明:	セッションの初期化時に、Integration Service が XML グループ ID の作成に失敗しました。
ユーザの応答:	ログで以前のメッセージを調べて詳細を確認します。
TE_7112	繰り返し機能を使用していないソースのメッセージリカバリでは、マッピングに XML ターゲットを使用できません。
ユーザの応答:	XML ターゲット以外のターゲットを使用するか、メッセージリカバリを無効にしてください。
TE_7117	リアルタイムセッションでは、マッピングに非リアルタイム SDK ターゲットを使用できません。
説明:	セッションでリアルタイムフラッシュ待ち時間を設定しましたが、リアルタイムセッションで使用できない SDK ターゲット定義がマッピングに含まれています。
ユーザの応答:	リアルタイムフラッシュ待ち時間を 0 に設定して、無効にしてください。
TE_7122	セッションがユーザー定義のコミット用に設定されていますが、ターゲット<ターゲット名>はアップストリームトランスフォーメーションからトランザクションを受け取っていません。
説明:	セッションがユーザー定義のコミット用に設定されていますが、マッピング内のターゲットはアップストリームに有効なトランザクションジェネレータに接続されていません。
ユーザの応答:	コミットタイプを変更するか、トランザクション制御トランスフォーメーションなどのトランザクションジェネレータにターゲットを接続してください。
TE_7127	リアルタイムセッションでユーザー定義のコミットを実行することはできません。
ユーザの応答:	ソースベースのコミットを使用するか、フラッシュ待ち時間を無効にするか、強制 EOQ を有効にしてください。
TE_7131	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション>は、トランザクションをプロパゲートするように設定されていません。セッションがリアルタイムで実行できません。
説明:	セッションまたは WebSphere MQ のフラッシュ待ち時間 (n) フィルタ条件を介してリアルタイムフラッシュ待ち時間を設定しました。しかし、マッピングの設定によって、セッションをリアルタイムで実行することができません。
ユーザの応答:	フラッシュ待ち時間を無効にするか、リアルタイムの制限がマッピングに含まれていないことを確認してください。

TE_7133	ジョイナトランスフォーメーションがパーティションポイントでないため、未ソートのジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のマスタ入力をパーティション化できません。
説明：	未ソートのジョイナトランスフォーメーションにパーティションポイントを追加せずに、マスターパイプラインをパーティション化しました。この場合、同じキー値の入力行が別々のパーティションに送られる可能性があります。
ユーザの応答：	同じキー値を持つデータが確実に同じパーティションに送られるように、ジョイナトランスフォーメーションに自動ハッシュキーパーティションポイントを追加します。
TE_7134	警告。ソート済みのジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のマスタ入力はパーティション化されます。
説明：	マスターパイプラインをパーティション化しましたが、ここにはソート済みのジョイナトランスフォーメーションが含まれています。ソート済みのデータをグループ化せずにジョイナトランスフォーメーションに送った場合、予期しない結果が得られることがあります。
ユーザの応答：	ソート済みのジョイナトランスフォーメーションに、ソートされグループ化されたデータが送られるように、マスターパイプラインのパーティションが設定されていることを確認してください。
TE_7135	ターゲットロードグループが複数のソースを持ち、そのソースの1つ以上がリアルタイムソースの場合、セッションリカバリを実行できません。ソース名は<ソース名>です。
説明：	複数のソースを持ち、そのソースの1つ以上がリアルタイムソースである1つのターゲットロード順グループを含むセッションでリカバリを実行しようとしてしました。ターゲットロード順グループのリアルタイムソースが、複数の入力グループトランスフォーメーションまたはターゲットに接続されています。
ユーザの応答：	<p>ソースがジョイナトランスフォーメーションに接続されている場合、後方互換性フラグを有効化できます。後方互換性フラグを使用すると、Integration Service がバージョン 6.x 以前と同様に、ジョイナトランスフォーメーションに接続されたソースを順に読み込めるようになります。</p> <p>ターゲットロード順グループのソースがジョイナトランスフォーメーション以外の複数の入力グループに接続されている場合は、セッションリカバリを無効にします。</p>

TIB メッセージ

TIB_34001	接続プロパティ<接続プロパティ>を取得できません。
説明：	内部エラー。PowerCenter リポジトリに不整合があります。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_34002	無効なサブジェクト<サブジェクト>です。
説明：	TIBCO ソースおよび TIBCO ターゲットのアプリケーション接続にある Subject 属性が無効です。
ユーザの応答：	TIBCO ソースまたは TIBCO ターゲットのアプリケーション接続では、有効な件名を Subject 属性に入力してください。
説明：	セッションプロパティの ReplySubject 値が無効です。
ユーザの応答：	セッションプロパティの ReplySubject プロパティに有効な応答件名を入力してください。
説明：	TIBCO ターゲットメッセージに無効な件名が含まれています。
ユーザの応答：	TIBCO ターゲットメッセージで件名の値が有効であることを確認してください。件名に関する詳細については、TIBCO のマニュアルを参照してください。
TIB_34003	ソースプロパティ<ソースプロパティ>を取得できません。
説明：	内部エラー。PowerCenter リポジトリに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_34004	無効なキュー制限ポリシー<キュー制限ポリシー>です。
説明：	内部エラー。PowerCenter リポジトリに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。 メッセージカウントセッション条件に、最低でも-1 以上の値を入力します。
TIB_34010	ターゲットプロパティ<プロパティ>を取得できません。
説明：	内部エラー。PowerCenter リポジトリに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_34015	cmName <cmName>が無効です。
説明：	TIBCO ソースまたは TIBCO ターゲットのアプリケーション接続にある CM 名は無効です。
ユーザの応答：	有効な CM 名を入力してください。
TIB_34021	フィールドのマッピング値<フィールドのマッピング値>が無効です。
説明：	内部エラー。PowerCenter リポジトリに不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_34022	認証メッセージの確認に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が指定された認証メッセージを確認できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。

TIB_34025	フィールド<フィールド名>のデータタイプに互換性がありません。
説明：	マッピング内の接続されているポートの一部には、メッセージデータフィールドと互換性のないデータタイプが含まれているものがあります。
ユーザの応答：	マッピングを修正し、互換性のあるデータタイプを含めます。
TIB_34026	値<値>をタイプ<データタイプ>のフィールドに挿入しようとしたときにデータオーバーフローが発生しました。
説明：	Integration Service が、カラムからカラムへすべてのデータを渡すことができませんでした。指定した値は、指定されたデータタイプのカラムには大きすぎます。
ユーザの応答：	マッピングのカラムのデータタイプを修正してください。
TIB_34027	無効な日付です。
説明：	カラムのデータ値が無効です。
ユーザの応答：	データを確認してください。日付に対して有効な値がデータに含まれていることを確認してください。
TIB_34028	データオーバーフロー。
説明：	Integration Service が、カラムからカラムへすべてのデータを渡すことができませんでした。Integration Service では、出力ポートの精度が入力ポートの精度よりも低い場合、行が拒否されます。
ユーザの応答：	ポートの精度またはデータタイプを変更してマッピングを修正し、出力ポートの精度が入力ポートの精度以上になるように設定します。
TIB_34029	無効な値またはデータオーバーフロー。
説明：	データには値が無効なカラムが含まれています。
ユーザの応答：	データを確認してください。データが有効な値のカラムが含まれていることを確認してください。
説明：	Integration Service が、カラムからカラムへすべてのデータを渡すことができませんでした。データに不整合があります。行がリジェクトされました。
ユーザの応答：	マッピングを修正し、互換性のあるデータタイプを含めます。
TIB_34030	値<値>をタイプ<タイプ>のフィールドに挿入しようとしたときにデータオーバーフローが発生しました。
説明：	マッピングの一部の接続ポートでデータタイプが異なります。入力ポートのデータタイプは出力ポートのデータタイプよりも大きくなっています。このため、Integration Service がすべてのデータを渡すことができませんでした。
ユーザの応答：	マッピングを修正して、接続された各カラムに類似した範囲のデータタイプが含まれるようにします。
説明：	Integration Service が、カラムからカラムへすべてのデータを渡すことができませんでした。指定した値は、指定されたデータタイプのカラムには大きすぎます。

ユーザの応答：	マッピングのカラムのデータタイプを修正してください。
TIB_34031	<データタイプ>のデータタイプはフィールド<フィールド>の msg である必要があります。
説明：	データタイプ msg のカラムに無効なデータが渡されました。Integration Service はその行を拒否しました。
ユーザの応答：	データを確認してください。TIBCO データではデータタイプが msg である必要があります。
TIB_34032	フィールド<フィールド>のデータの抽出が失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、指定されたフィールドのデータを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正についての詳細は、TIBCO のマニュアルを参照してください。
TIB_34033	フィールド<フィールド>のデータ変換が失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、指定されたフィールドのデータを 1 つのデータタイプから別のデータタイプに変換できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正についての詳細は、TIBCO のマニュアルを参照してください。
TIB_34034	メッセージにフィールド<フィールド>を追加できませんでした:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、TIBCO ターゲット定義にメッセージフィールドを追加している間にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	エラーの修正についての詳細は、TIBCO のマニュアルを参照してください。
TIB_34035	リスナ<リスナ名>の事前登録に失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、指定されたサブスクライバを事前登録することができませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_34036	Tibrv ドライバが現在のメッセージの件名<件名>の設定に失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、現在のメッセージに対して指定された件名を設定できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_34037	Tibrv ドライバが現在のメッセージの送信に失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、指定されたメッセージを送信できませんでした。

ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_34038	ライブラリ<ライブラリ名>のロードに失敗しました。
説明：	Integration Service がセッションを初期化できませんでした。正しい TIB/Rendezvous ライブラリがインストールされていません。
ユーザの応答：	PowerExchange for TIBCO のインストールをチェックします。TIB/Rendezvous が正しくインストールされていることを確認します。
TIB_35001	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続参照を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35002	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35003	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の接続プロパティの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service が、指定されたソース修飾子トランスフォーメーションの接続を初期化できませんでした。接続属性が無効になっている可能性があります。
ユーザの応答：	[接続オブジェクト定義] ダイアログボックス内のソース修飾子トランスフォーメーションの接続属性を確認してください。
TIB_35004	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のリーダープロパティの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service がセッションを初期化できません。ソース修飾子インスタンスのセッションプロパティが無効である可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35005	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の TIBCO ドライバの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service がセッションを初期化できません。ソース修飾子インスタンスのセッションプロパティが無効である可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35006	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>の TIBCO ソースの初期化に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TIB_35008	リーダーのパーティション<パーティション>がリカバリ用のキャッシュコーディネータの取得に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35009	リーダーのパーティション<パーティション>のキャッシュフォルダ属性をフェッチできません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35010	リーダーのパーティション<パーティション>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明:	セッションプロパティのリカバリキャッシュフォルダが無効です。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、リカバリキャッシュフォルダを指定してください。
TIB_35011	リーダーのパーティション<パーティション>が、リカバリの登録に失敗しました。
説明:	Integration Service は、そのセッションのリカバリを設定できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35014	リーダーのパーティション<パーティション>がメッセージのキャッシュに失敗しました。
説明:	Integration Service が TIBCO メッセージをキャッシュに格納できませんでした。セッションが失敗する前に、Integration Service がメッセージの一部しかリカバリキャッシュに書き込んでいない可能性があります。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35015	リーダーのパーティション<パーティション>が、キャッシュ内の最後にキャッシュされたメッセージを切り詰めました。
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。Integration Service はキャッシュ内の最後のメッセージを切り詰めました。
ユーザの応答:	なし。
TIB_35016	リーダーのパーティション<パーティション>が、メッセージキャッシュを最後にシリアル化されたメッセージに切り詰めるのに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はキャッシュ内の最後のメッセージを切り詰められませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。

TIB_35017	リーダーのパーティション<パーティション>が、キャッシュのフラッシュに失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がトランザクションをロールバックできませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35018	現在のメッセージ<エラーメッセージ>でデータディスパッチが失敗しました。
説明:	カラムには、一致しないデータタイプが含まれています。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35020	エラーを含む行の数がしきい値に達しました:<数>。
説明:	セッションプロパティの [エラー時の停止] プロパティで、エラーを含む行の数がしきい値に達しました。
ユーザの応答:	無効なメッセージデータを修正してください。セッションプロパティの [エラー時の停止] の値を高く設定して、セッションプロパティのしきい値を大きくしてください。
TIB_35021	TIBCO リーダーが TIBCO への接続に失敗しました。
説明:	Integration Service が TIBCO への接続中にエラーを検出しました。TIBCO ソースのアプリケーション接続の属性が無効である可能性があります。
ユーザの応答:	TIBCO ソースのアプリケーション接続の属性を確認してください。
説明:	ネットワークがダウンしている可能性があります。
ユーザの応答:	ネットワーク接続を確認してください。
TIB_35022	リーダーのパーティション<パーティション>が EOF でのチェックポイントのクローズに失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はセッションプロパティで指定されたセッション条件に到達したときに、メッセージをターゲットにコミットできませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35024	TIBCO メッセージを取得しているときに致命的なエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が、TIBCO を読み込む際にエラーを検出しました。TIB/Rendezvous エラーが発生しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35025	リーダーのパーティション<パーティション>が、リアルタイムフラッシュポイントでのチェックポイントのクローズに失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、リアルタイムフラッシュ待ち時間終了時に、メッセージをターゲットにコミットできませんでした。セッションが失敗しました。

ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35026	リーダーバッファフラッシュが失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35027	リーダーのパーティション<パーティション>がリカバリの登録解除に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35028	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のリアルタイム機能は、有効になっていません。
説明：	これは通知を目的とした情報メッセージです。セッションをリアルタイムで実行するように設定しませんでした。
ユーザの応答：	セッションをリアルタイムで実行したい場合は、リアルタイムのデータ抽出用のセッションを設定してください。
TIB_35030	TIBCO リーダーがソースプロパティ<プロパティ>（ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>）を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35031	TIBCO リーダーがマッピングからソース修飾子インスタンスを取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35033	TIBCO リーダーがソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>のリカバリのサポートに失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_35037	リーダーのパーティション<パーティション>が、キャッシュされたメッセージの読み取りに失敗しました。
説明：	Integration Service はキャッシュされたメッセージを読み出すことができませんでした。 キャッシュに不整合がある可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_35039	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>に TIB/Adapter SDK 接続との互換性がないデータタイプ msg が含まれています。
説明：	ソース定義にあるフィールドにデータタイプ msg が含まれています。このデータタイプは、TIB/Adapter SDK アプリケーション接続との互換性はありません。その結果、セッションが失敗しました。

ユーザの応答：	データタイプ msg のソース定義にあるフィールドを削除してください。このフィールドにメッセージメタデータを含めるには、ソース定義でメタデータを別のカラムとして追加してください。
TIB_35040	ソース修飾子インスタンス<ソース修飾子名>に TIB/Adapter SDK 接続との互換性がないヘッダフィールド時間制限が含まれています。
説明：	指定されたソース修飾子トランスフォーメーションで、セッションを TIB/Adapter SDK アプリケーション接続で実行しようと試みました。ただし、ソース修飾子に関連づけられた TIBCO ソース定義にはフィールド時間制限が含まれています。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	ソース定義から時間制限フィールドを削除してください。
TIB_36001	Tibrv ドライバが TIB/Rendezvous の接続に失敗しました。
説明：	Integration Service が TIB/Rendezvous に接続できません。TIBCO ソースまたは TIBCO ターゲットのアプリケーション接続の属性が無効である可能性があります。
ユーザの応答：	TIBCO ソースまたは TIBCO ターゲットのアプリケーション接続の属性を確認してください。
説明：	ネットワークがダウンしている可能性があります。
ユーザの応答：	ネットワーク接続を確認してください。
説明：	TIB/Rendezvous が正しくインストールされていない可能性があります。
ユーザの応答：	TIB/Rendezvous ソフトウェアのインストールを確認してください。
TIB_36002	TIBCO ドライバが認証メッセージ配信のデフォルトの時間制限の設定に失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が認証メッセージの送信に対するデフォルト時間制限の設定に失敗しました。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36004	Tibrv ドライバが送信間隔デバイスの作成に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_36005	Tibrv ドライバがメッセージキューの作成に失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がメッセージキューの作成に失敗しました。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36006	Tibrv ドライバがメッセージ受信用のリスナの作成に失敗しました:<TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がメッセージを読み込むためのリスナを作成できませんでした。

ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36009	Tibrv ドライバが現在のメッセージの件名の編集<件名の編集>の設定に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が現在のメッセージの件名の編集設定に失敗しました。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36010	Tibrv ドライバが現在のメッセージの時間制限の設定に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は現在のメッセージの時間制限を設定できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36013	Tibrv ドライバが TIB/Rendezvous 環境のオープンに失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service で TIB/Rendezvous を開くことができませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36014	Tibrv ドライバが TIB/Rendezvous トランスポートの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が TIB/Rendezvous トランスポートを作成できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36015	Tibrv ドライバがアドバイザリメッセージのリスナの初期化に失敗しました。
説明：	Integration Service がアドバイザリメッセージのイベントキュー、リスナ、またはディスパッチスレッドを作成できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36016	Tibrv ドライバがメッセージキューの制限ポリシーの設定に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がイベントキューの制限ポリシーを設定できませんでした。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36017	Tibrv ドライバがアドバイザリメッセージのメッセージキューの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がメッセージイベント用のメッセージキューの作成に失敗しました。
ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。

TIB_36018	Tibrv ドライバがアドバイザリメッセージのリスナの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がアドバイザリメッセージのリスナを作成できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36019	Tibrv ドライバがアドバイザリメッセージをディスパッチするためのスレッドの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がアドバイザリメッセージのディスパッチスレッドを作成できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36020	システムのメモリが不足しています。
説明:	致命的なエラー。システムのメモリが不足しています。
ユーザの応答:	システムのメモリを増やしてください。セッションプロパティでキューの制限ポリシーを変更してください。
TIB_36021	<日付>に、TIB/Rendezvous ライセンスが期限切れになるか、すでに期限切れになっています。
説明:	TIB/Rendezvous ライセンスが指定された日付で期限切れになるか、すでに期限切れになっています。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36022	Tibrv ドライバがシーケンス番号<番号>のメッセージの取得に失敗しました。
説明:	Integration Service が指定されたメッセージの確認を受信しませんでした。時間制限を過ぎると、メッセージは削除される可能性があります。PowerCenter が、メッセージがサブスクライバに届いたかを確認できていない可能性があります。
ユーザの応答:	セッションプロパティで制限時間ポリシーを変更してください。購読側が動作中であることを確認してください。
TIB_36023	CmName の競合: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	同じネットワーク内の 2 つの購読側または配信側に同じ CmName が付けられています。各アプリケーションでは、一意の CmName を使用する必要があります。
ユーザの応答:	ネットワークの各アプリケーションで一意の CmName が使用されていることを確認してください。エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_36036	Tibrv ドライバがメッセージシーケンス番号の取得に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	TIB/Rendezvous はメッセージシーケンス番号を取得できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。

TIB_36037	Tibrv ドライバがキャッシュメッセージのシリアルライズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は、リカバリキャッシュにメッセージを書き込めませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_36038	Tibrv ドライバがキャッシュメッセージのデシリアルライズに失敗しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がリカバリキャッシュからメッセージを読み込めませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_36039	Tibrv ドライバが<数値>バイトのメモリを割り当てようとして失敗しました。
説明:	リカバリキャッシュに不整合があります。セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	破損したファイルを手動で削除してください。
TIB_36040	Tibrv ドライバが新規メッセージオブジェクトの作成に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_36057	フィールド<フィールド>のメッセージの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	データタイプ msg のカラムに無効なデータが渡されました。Integration Service はその行を拒否しました。
ユーザの応答:	エラーの修正についての詳細は、TIBCO のマニュアルを参照してください。
TIB_36058	TIB/Rendezvous メッセージ内のフィールド数の取得に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service は TIB/Rendezvous メッセージのフィールド数を決定する際にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	エラーの修正についての詳細は、TIBCO のマニュアルを参照してください。
TIB_37001	Tibsdk ドライバが接続に失敗しました。
説明:	Integration Service がセッションを開始できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_37006	Tibsdk ドライバがパブリッシャの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がセッションを初期化できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。

TIB_37007	Tibsdk ドライバがサブスクライバの作成に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がセッションを初期化できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37008	Tibsdk ドライバがサブスクライバへのリスナの追加に失敗 しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がセッションを初期化できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37009	Tibsdk ドライバがイベントのディスパッチに失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が、TIBCO メッセージを AE ワイヤ形式で読み 込むことができませんでした。 セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37011	Tibsdk ドライバがアダプタインスタンス<アダプタインスタ ンス>の起動に失敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service が指定されたアダプタインスタンスを起動でき ませんでした。 そのため、Integration Service はセッションを初期 化できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37012	Tibsdk ドライバがリスナ<事前登録リスナ>の事前登録に失 敗しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がセッションを初期化できませんでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37023	Tibsdk ドライバがアドバイザリメッセージの処理に失敗し ました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がアドバイザリメッセージを処理できませ んでした。
ユーザの応答:	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37024	セッション<セッション>が無効であるか、存在しません。 RV セッションである必要があります。
説明:	Integration Service が、TIB/リポジトリで指定されたセッションを 見つけることができませんでした。 TIB/Adapter SDK 接続プロパ ティに無効なセッション名を入力した可能性があります。
ユーザの応答:	TIB/Adapter SDK 接続プロパティのセッション名を確認してくだ さい。
TIB_37025	Tibsdk ドライバがアドバイザリメッセージ用に初期化され たときに例外が発生しました: <TIBCO エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がセッションを初期化できませんでした。

ユーザの応答：	エラーの修正方法は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_37026	Tibsdk ドライバがメッセージのキャッシュに失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service はメッセージをキャッシュできませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_37027	Tibsdk ドライバがキャッシュされているメッセージの読み取りに失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、リカバリセッション中にキャッシュされたメッセージを読み込むことができませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_37028	無効なセッション通信プロトコルです。RV または RVCM である必要があります。
説明：	指定した TIB/リポジトリセッションのセッションプロトコルは無効です。プロトコルは RV または RVCM である必要があります。
ユーザの応答：	TIB/Adapter Administrator のセッションプロトコルに RV または RVCM を設定してください。詳細は、TIBCO のマニュアルに記載されています。
TIB_38000	TIBCO writer がフィールド<フィールド>への NULL 値の挿入に失敗しました。このフィールドには NULL 値は挿入できません。
説明：	ターゲットプロパティの指定したフィールドに [非 Null] を選択しました。
ユーザの応答：	ターゲット定義の [テーブルの編集] プロパティにある [カラム] タブで、フィールドの [非 Null] オプションを削除してください。
TIB_38001	TIBCO Writer がターゲットインスタンス<ターゲット>の Writer プロパティの初期化に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、指定されたターゲットの Writer プロパティを初期化できませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_38002	TIBCO writer がターゲットインスタンス<ターゲット>の接続プロパティの初期化に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明：	TIBCO ターゲットのアプリケーション接続の属性が無効です。セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_38003	TIBCO writer がターゲットインスタンス<ターゲット>の接続情報を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TIB_38004	TIBCO Writer の初期化がターゲットインスタンス<ターゲット>で失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がターゲットを初期化できませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
TIB_38007	TIBCO writer が行を拒否しました。フィールド<フィールド>でオーバーフローエラーが発生しています。
説明:	行のエラー。指定されたフィールドでデータオーバーフローが発生しました。
ユーザの応答:	出力フィールドで大きいデータタイプを使用してください。例えば、int32 ではなく int64 を使用してください。
TIB_38008	フィールド<フィールド>のデータが切り詰められました。
説明:	これは警告メッセージです。文字列フィールドのデータが切り詰められました。
ユーザの応答:	出力フィールドの精度を上げてください。
TIB_38009	TIBCO writer がエラーしきい値の取得に失敗しました。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TIB_38010	writer の事前登録リスナを指定した場合、SendSubject フィールドを接続することはできません。
説明:	セッションプロパティに TIBCO ターゲットの事前登録リスナが含まれています。また、マッピングにはターゲット定義内の SendSubject ポートへのリンクが含まれています。これは許可されていません。
ユーザの応答:	ターゲット定義内の SendSubject ポートへのリンクを削除し、デフォルトの件名を使用するように設定します。セッションプロパティで指定した事前登録リスナを削除します。
TIB_38012	ターゲットインスタンスに TIB/Adapter SDK 接続との互換性がないデータタイプ msg が含まれています。
説明:	ターゲット定義にあるフィールドにデータタイプ msg が含まれています。このデータタイプは、TIB/Adapter SDK アプリケーション接続との互換性がありません。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	データタイプ msg のソース定義にあるフィールドを削除してください。このフィールドにメッセージメタデータを含めるには、ターゲット定義でメタデータを別のカラムとして追加してください。

TIB_38013	ターゲットインスタンスに TIB/Adapter SDK 接続との互換性がないヘッダフィールド制限時間が含まれています。
説明：	TIBCO ターゲットで TIB/Adapter SDK アプリケーション接続のセッションを実行しようとした。ただし、TIBCO ターゲット定義には他のトランスフォーメーションの制限時間ポートにリンクされたポート制限時間が含まれています。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	ターゲット定義の制限時間ポートへのリンクを削除してください。
TIB_38014	ターゲットインスタンスに TIB/Adapter SDK 接続との互換性がないデータタイプ ipaddr32 または ipport16 が含まれています。
説明：	TIBCO ターゲットに TIB/Adapter SDK アプリケーション接続を選択しました。ただし、TIBCO ターゲット定義にはデータタイプ ipaddr32 および ipport16 またはそのいずれかのあるフィールドが含まれています。これは許可されていません。
ユーザの応答：	フィールドに ipaddr32 データタイプまたは ipport16 データタイプのある文字列を使用してください。

TM メッセージ

TM_6004	リポジトリへの接続中に、エラーが発生しました。
説明：	Integration Service がリポジトリへの接続に失敗しました。
ユーザの応答：	リポジトリサービスが実行中であることを確認してください。
TM_6018	セッションが<数値>の行トランスフォーメーションエラーで完了しました。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。
TM_6059	リポジトリに対してシーケンスジェネレータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>を更新中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	エラーの詳細については、リポジトリサービスのログを確認してください。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6063	リポジトリテーブルの更新中に、エラーが発生しました。
説明：	Integration Service がリポジトリテーブルを更新できません。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。

TM_6075	ファイルのオープン中にエラーが発生しました。
説明:	これはオペレーティングシステムエラーです。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。必要に応じて、オペレーティングシステムのマニュアルを参照して適切な処置を行います。
TM_6085	致命的なトランスフォーメーションエラーが発生したため、セッションが終了しています。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。
TM_6094	バッファプールの作成時にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が、パーティションポイント、ソース境界、またはターゲット境界でバッファプールにメモリを割り当てることができませんでした。Integration Service ノードに十分なメモリがない可能性があります。
ユーザの応答:	Integration Service ノードに十分なメモリがあることを確認します。デッドロックリカバリと接続レジリエンスが有効になっている場合は、それらを無効にしてセッションをもう一度実行してください。詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
説明:	バッファメモリサイズがセッションにとって小さすぎます。
ユーザの応答:	バッファメモリサイズを大きくします。詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
説明:	スレッドがバッファプールをロックまたはロック解除できません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6109	警告。各 DTM に割り当てられた DTM バッファサイズは、<数値>バイトを超えないことが推奨されます。指定された DTM バッファサイズは、<数値>バイトです。
説明:	DTM バッファサイズが推奨値を超えました。
ユーザの応答:	Integration Service が指定された共有メモリサイズで起動されています。メモリサイズを変更する場合には、Integration Service を停止し、バイト数を指定サイズに変更してから、Integration Service をリスタートします。
TM_6154	セッションのソート順の設定中にエラーが発生しました:<ソート順>。
説明:	コードページで無効なソート順序を選択しました。
ユーザの応答:	選択したコードページに対して有効なソート順序を選択してください。
TM_6157	ストアドプロシージャ呼び出しテキスト<ストアドプロシージャ>解析中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service がストアドプロシージャテキストを解析できません。ストアドプロシージャ内に構文エラーがあることが考えられます。

ユーザの応答：	ストアードプロシージャの構文を確認してください。データベース内でストアードプロシージャをテストします。そのあと、セッションを再度実行してください。
TM_6159	ストアードプロシージャの実行中にエラーが発生しました。
説明：	ストアードプロシージャ実行のコンテキストが無効であることが考えられます。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。データベース内でストアードプロシージャを検証します。データベースエラーメッセージで詳細を確認してください。
TM_6186	ストアードプロシージャ呼び出しテキスト<呼び出しテキスト>には、データベース接続のコードページに無効な文字が1つ以上あります。クエリ内の<文字位置>で無効な文字が開始しています。
説明：	プリターゲットあるいはポストターゲットストアードプロシージャのストアードプロシージャ呼び出しテキストは、ストアードプロシージャデータベースコードページの文字セットにはない文字を1つ以上含んでいます。
ユーザの応答：	セッションログで参照される不正な文字を識別してください。 Integration Service のコードページとストアードプロシージャデータベースのコードページの両方の文字セットでエンコードされた文字がストアードプロシージャ呼び出しテキストに含まれるように、呼び出しテキストを編集します。 ストアードプロシージャデータ文字セットに対するエンコーディングを含み、Integration Service コードページと互換性のあるコードページを使用するようにストアードプロシージャデータベースを設定します。
説明：	ストアードプロシージャデータベースは、PowerCenter がサポートしていないコードページを使用しています。
ユーザの応答：	PowerCenter がサポートしており、ストアードプロシージャデータベース文字セットに対するエンコーディングを含むストアードプロシージャデータベースのコードページを選択してください。
TM_6188	セッションのソート順<ソート順の名前>は、Integration Service のコードページ<コードページ名>と互換性がありません。
説明：	指定したソート順は、Integration Service のコードページと互換性がありません。
ユーザの応答：	コードページを検証するには、Integration Service のコードページと互換性があるソート順を選択します。コードページの検証の制限を緩和するには、Unicode データ移動モードでコードページの検証の制限を緩和するように Integration Service を設定します。

TM_6190	ルックアップトランスフォーメーションまたはストアドプロシージャトランスフォーメーションの\$Source または\$Target として使用される一意のリレーショナル接続またはアプリケーション接続を特定できません。
説明:	ルックアップトランスフォーメーションまたはストアドプロシージャトランスフォーメーションが、\$Source または\$Target 変数を使用して設定されています。マッピングに、リレーショナルソースまたはリレーショナルターゲットのデータ接続が複数あります。
ユーザの応答:	セッションプロパティで、\$Source または\$Target 接続用のデータベース接続を入力してください。
TM_6193	接続パラメータ<パラメータ名>の展開中にエラーが発生しました。
説明:	セッション接続を定義するために、\$DBConnectionName などのセッションパラメータが使用されています。パラメータファイルで、セッションパラメータ値が Workflow Manager のどの接続オブジェクト名にも一致しません。
ユーザの応答:	パラメータファイルのセッションパラメータ値を、Workflow Manager の接続オブジェクト名に一致するように更新してください。セッションパラメータタイプが、接続オブジェクトタイプに一致するようにしてください。例えば、\$FTPConnectionName を使用して、キュー接続ではなく FTP 接続を定義します。
TM_6200	セッションログパスが、<セッションログパス制限文字数>文字の制限を超えました: <セッションログパス>。
ユーザの応答:	セッションログパス制限内のセッションログパスを入力してください。別のディレクトリを選択するか、ログファイル名を短くする必要があります。
TM_6202	DTM イベント。リポジトリ内のログファイル番号を増加中に、エラーが発生しました。
説明:	リポジトリが、データベースでログファイル番号を更新できませんでした。
ユーザの応答:	データベースサーバーおよびリポジトリサービスが動作していることを確認してください。
TM_6223	セッションログをフェッチしているとき内部エラーが発生しました。セッション実行後の電子メールに添付されているログが不完全である可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6247	グローバルオブジェクト権限のチェック中に、エラーが発生しました: <オブジェクト>。
説明:	セッションを起動したユーザーが、セッションによって使用される接続オブジェクトのいずれかに対する実行権限を持っていません。
ユーザの応答:	ユーザーがオブジェクトに対する権限を持っていることを確認してください。

TM_6248	ユーザー<ユーザー名>がグローバルオブジェクト<オブジェクト名>に対する実行権限を持っていません。
説明:	セッションを起動したユーザーが、セッションによって使用される接続オブジェクトのいずれかに対する実行権限を持っていません。
ユーザの応答:	ユーザーがオブジェクトに対する権限を持っていることを確認してください。
TM_6254	グループ名<グループ>およびパーティション ID <パーティション ID>のトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のリポジトリに統計情報を保存しているときにエラーが発生しました。
説明:	リポジトリに統計情報を送信しているときにエラーが発生しました。例えば、データベース接続が切断されている可能性があります。
ユーザの応答:	リポジトリサービスのログで関連するメッセージを確認してください。
TM_6255	パーティション ID <パーティション ID>のトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のレポジトリに統計情報を保存しているときにエラーが発生しました。
説明:	リポジトリに統計情報を送信しているときにエラーが発生しました。例えば、データベース接続が切断されている可能性があります。
ユーザの応答:	リポジトリサービスのログで関連するメッセージを確認してください。
TM_6264	Workflow Manager で MQ ソース修飾子トランスフォーメーション<MQ ソース修飾子名>パーティション<パーティション名>の接続が設定されていません。
説明:	Integration Service は、セッションプロパティで指定されたキュー接続を見つけることができません。
ユーザの応答:	セッションに有効なキュー接続を割り当てます。
TM_6279	セッションインスタンス<セッションインスタンス名>で次のランタイム検証エラーが発生しました: <エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はセッションが無効なため、実行できませんでした。
ユーザの応答:	ランタイムエラーメッセージを確認します。
TM_6288	メモリを割り当てることができません。仮想メモリが不足しています。
説明:	十分な仮想メモリがありません。
ユーザの応答:	Integration Service システムで使用可能な仮想メモリの容量を増やしてください。
TM_6289	メモリ割り当てのエラーにより、DTM プロセスを abort します。
説明:	Integration Service にはより多くのメモリが必要です。

ユーザの応答：	Integration Service システムで使用可能な仮想メモリの容量を増やしてください。
TM_6294	ターゲットのロード順を変更しました。マッピング<マッピング名>を再検証してください。
説明：	マッピングの保存後に、マッピングに関連付けられているマップレットが修正され、マップレットのターゲットロード順序が変更された場合、Integration Service がセッションを実行できなくなります。
ユーザの応答：	そのマッピングを開いて保存します。
TM_6316	エラー:<テーブル名>テーブルの設定中の<データベースエラーメッセージ>。
説明：	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザー名に、ターゲットデータベースでテーブルを作成する特権がありません。
ユーザの応答：	ターゲットデータベース接続で指定されているデータベースユーザー名に、テーブル作成の特権を与えます。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルを作成できませんでした。
ユーザの応答：	データベースエラーメッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6317	リカバリテーブル<テーブル名>の作成中に、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザー名に、ターゲットデータベースでテーブルを作成する特権がありません。
ユーザの応答：	ターゲットデータベース接続で指定されているデータベースユーザー名に、テーブル作成の特権を与えます。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルを作成できませんでした。
ユーザの応答：	データベースエラーメッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6318	リカバリテーブル<テーブル名>からターゲットの実行 ID を取得しようとしたときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルの情報を取得できませんでした。
ユーザの応答：	データベースエラーメッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6319	リカバリテーブル<テーブル名>からターゲットの実行 ID を取得しているときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザー名に、ターゲットデータベースの情報を選択する権限がありません。

ユーザの応答：	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、選択特権を与えます。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルの情報を取得できませんでした。
ユーザの応答：	データベースエラーメッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6320	リカバリテーブル<テーブル名>にターゲットの実行 ID を挿入しているときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザー名に、PM_RECOVERY リカバリテーブルに情報を挿入する権限がありません。
ユーザの応答：	ターゲットデータベース接続で指定されたデータベースユーザー名に、PM_RECOVERY リカバリテーブルにデータを挿入する権限を与えます。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service が PM_RECOVERY に情報を挿入できませんでした。
ユーザの応答：	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6321	リカバリテーブル形式にはバージョン 6.2 が必要ですが、バージョン<バージョン番号>になっています。
説明：	リカバリテーブルが正しく書式設定されていないため、Integration Service でリカバリを実行できませんでした。
ユーザの応答：	リカバリテーブルを手動で作成した場合は、形式を確認してエラーを修正します。Integration Service にテーブルを作成させることもできます。ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、テーブル作成の特権を与えます。
TM_6322	シーケンス ID の生成中に、次のエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	Integration Service で PM_TGT_RUN_ID リカバリテーブルを初期化できませんでした。
ユーザの応答：	PM_RECOVERY リカバリテーブルで、TGT_RUN_ID カラムの最大値を調べてください。この値を、PM_TGT_RUN_ID に挿入してください。
TM_6323	データベースに新しいシーケンス ID をコミット中に、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
ユーザの応答：	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。

TM_6324	UPDATE リカバリステートメントの準備中に、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明:	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザーに、リカバリテーブルにアクセスする権限がありません。
ユーザの応答:	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルにアクセスする権限を与えます。
説明:	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルにアクセスできませんでした。
ユーザの応答:	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6325	リカバリテーブル<テーブル名>のリカバリ情報を更新中に、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラー>。
説明:	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザー名に、リカバリテーブルを更新する権限がありません。
ユーザの応答:	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルにアクセスする権限を与えます。
説明:	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルを更新できませんでした。
ユーザの応答:	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6326	リカバリテーブル<テーブル名>からリカバリ情報を削除しているときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明:	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザー名に、リカバリテーブルの情報を削除する権限がありません。
ユーザの応答:	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルの情報を削除する権限を与えます。
説明:	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルから情報を削除できませんでした。
ユーザの応答:	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6327	リカバリテーブル<テーブル名>のリカバリ情報をリセットしているときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明:	ターゲットデータベース接続で指定されたユーザーに、リカバリテーブルの情報をリセットする権限がありません。
ユーザの応答:	ターゲットデータベース接続に指定されているデータベースユーザー名に、リカバリテーブルの情報のアクセス、挿入、削除を行うための権限を与えます。
説明:	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブル内の情報をリセットできませんでした。

ユーザの応答：	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6328	リカバリテーブル<テーブル名>からパーティションカウントを取得しているときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザーに、リカバリテーブルにアクセスする権限がありません。
ユーザの応答：	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルにアクセスする権限を与えます。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルにアクセスできませんでした。
ユーザの応答：	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6329	リカバリテーブル<テーブル名>からリカバリ情報を取得しているときに、次のデータベースエラーが発生しました:<データベースエラーメッセージ>。
説明：	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザーに、リカバリテーブルにアクセスする権限がありません。
ユーザの応答：	ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルにアクセスする権限を与えます。
説明：	データベースエラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルにアクセスできませんでした。
ユーザの応答：	メッセージを確認してエラーの原因を判断し、データベース管理者に連絡します。
TM_6330	ターゲットデータベースからリカバリ情報を取得中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	ターゲットデータベースにリカバリテーブルが存在することを確認してください。関連するメッセージのセッションログを確認します。
TM_6331	ターゲット<ターゲットテーブル>のリカバリを初期化中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	ターゲットデータベースにリカバリテーブルが存在することを確認してください。関連するメッセージのセッションログを確認します。ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルの作成、アクセス、更新を行うための権限があることを確認します。
TM_6332	ターゲット<ターゲット>のリカバリテーブルから情報を削除中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	ターゲットデータベースにリカバリテーブルが存在することを確認してください。前に表示されたエラーメッセージを確認して、エラーの原因を調べてください。ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名に、リカバリテーブルの作成、アクセス、更新を行うための権限があることを確認してください。

TM_6336	ターゲット<ターゲット>のリカバリ情報が見つからなかったため、リカバリセッションの初期化中にエラーが発生しました。
ユーザの応答：	<p>ターゲットデータベースにリカバリテーブルが存在することを確認してください。テーブルが存在しない場合は、リカバリを有効にして、通常の方法でセッションを再度実行することで、テーブルを作成しリカバリ情報をテーブルに挿入します。リカバリテーブルを手動で作成し、セッションを通常の方法で実行することで、リカバリ情報を作成することもできます。</p> <p>リカバリテーブルが存在する場合は、通常の方法でセッションを実行し、リカバリ情報を作成してください。セッションでリカバリが有効になっている間は、リカバリテーブルを削除しないでください。</p>
TM_6341	リカバリテーブルを更新中に、データベースエラーが発生しました。セッションは、<レコード数>個のリカバリレコードを更新しましたが、1行を更新するようになっていなければなりません。
ユーザの応答：	データベースエラーメッセージのログを確認してエラーの原因を判断してから、データベース管理者に連絡します。
TM_6342	ターゲット<ターゲット名>のリカバリテーブル内の情報を更新中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。ターゲットデータベースにリカバリテーブルが存在することを確認し、ターゲットデータベース接続で指定されているユーザー名にテーブルを更新する権限があることを確認してください。
TM_6343	セッションがリカバリに対応していないため、セッションリカバリを実行できません。
ユーザの応答：	セッションでリカバリを有効にしてください。リカバリが有効になっている間、セッションは通常の方法で実行する必要があります。セッションが失敗した場合に、リカバリを実行できます。
TM_6345	接続オブジェクト<接続名>は、有効なデータベースパーティション接続タイプではありません。
説明：	Integration Service が、データベースのパーティション化を使用してターゲットタイプにロードできなかったため、セッションに失敗しました。
ユーザの応答：	データベースのパーティション化をサポートしないターゲットには、パススルーパーティション機能を使用します。
TM_6349	セッションがテストロードを実行するようにも設定されているため、セッションリカバリは実行できません。
ユーザの応答：	リカバリを実行するには、セッションのプロパティでテストロードを無効にしてください。

TM_6376	Integration Service はリカバリファイルの処理に失敗しました。
ユーザの応答：	セッションを再開します。問題が解決しない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6687	指定した DTM バッファサイズ<DTM バッファサイズ>は、32-bit アドレス空間を超えています。32 ビットの Integration Service では<数値>より大きくできません。
説明：	32 ビットの Integration Service 上でセッションを実行しようとしたが、DTM バッファサイズが大きすぎます。
ユーザの応答：	DTM バッファサイズを減らすか、64 ビットの Integration Service でセッションを実行します。
TM_6698	ライブラリのロード中にエラーが発生しました: <失敗理由>。
説明：	Integration Service で外部セッションログライブラリのロードに失敗しました。.dll ファイルがないか、無効になっている可能性があります。
ユーザの応答：	必要な対処を行ってエラーを修正します。
TM_6700	エラーロギング用のファイル<ファイル名>にアクセス中に次のエラーが発生しました: <エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が指定されたファイルにアクセスできませんでした。Integration Service を実行中のユーザーには、エラーロギング用に指定されたファイルの読み取りまたは書き込み権限がありません。
ユーザの応答：	エラーメッセージを調べ、指定されたファイルの権限を確認します。
TM_6701	警告。フラットファイルの区切り文字<区切り文字>は、エラーロギング用のデータカラムの区切り文字と同じです。エラーログが読みづらい場合もあります。
ユーザの応答：	エラーロギング用に異なるデータカラムの区切り文字を使用して、セッションを更新してください。
TM_6712	トランザクション要件が同じコンカレントソースはそれぞれ、パーティションの数が同じである必要があります。トランスフォーメーションインスタンス<トランスフォーメーションインスタンス名>と<トランスフォーメーションインスタンス名>とでは、パーティションの数が異なります。
説明：	変更モードまたはリアルタイムモードでセッションを実行しましたが、指定されたトランスフォーメーションインスタンスのパーティションの数が異なります。トランスフォーメーションインスタンスには同じ数のパーティションが必要です。
ユーザの応答：	パーティションの数と同じになるようにトランスフォーメーションインスタンスを設定してください。

TM_6713	トランザクション要件が同じ各コンカレントソースは、実行順序が連続している必要があります。
説明:	変更またはリアルタイムモードでセッションを実行する場合は、ターゲットロード順グループが連続している必要があります。
ユーザの応答:	ターゲットロード順グループの連続実行を確実に行うには、Designer でターゲットロード順を設定してください。
TM_6765	デバッグはグリッド上でセッションを実行できません。
ユーザの応答:	グリッド上でセッションを無効にするか、Designer でマッピングをデバッグしてください。
TM_6772	パーティショングループ<パーティショングループ ID>を実行しているワーカー DTM は、<マスタ DTM プロセスのホスト名とポート番号>で<タイムアウト値>秒のタイムアウトでマスタ DTM への接続に失敗しました。
説明:	ワーカー DTM は指定されたタイムアウト時間内にマスタ DTM と接続できませんでした。マスタ DTM プロセスは、予期せずにシャットダウンしているか、ネットワーク障害が発生している可能性があります。
ユーザの応答:	ネットワーク管理者に問い合わせ、ネットワークの接続に問題がないことを確認してください。PowerCenter ドメイン管理者に連絡し、Integration Service が実行中であることを確認します。
TM_6775	マスタ DTM プロセスは、次のメッセージにより、マスタサービスプロセスに接続してセッションステータスを更新できませんでした: エラーメッセージ<エラーメッセージテキスト>およびエラーコード<エラーコード>。
説明:	マスタ DTM プロセスは、セッションステータスを更新するためにマスタサービスプロセスに接続できませんでした。マスタ DTM プロセスは、予期せずにシャットダウンしているか、ネットワーク障害が発生している可能性があります。
ユーザの応答:	ネットワーク管理者に問い合わせ、ネットワークの接続に問題がないことを確認してください。PowerCenter ドメイン管理者に連絡し、Integration Service が実行中であることを確認します。
TM_6777	一時的なプロファイリングセッションはグリッド上で実行可能にできません。
ユーザの応答:	永続プロファイルセッションを作成するか、グリッドに割り当てられていない Integration Service 上で一時的なプロファイルセッションを実行します。
TM_6788	エラー: エラー<エラーコード>のため、一時ログファイル<ログファイル名>が開けません。セッションログをセッション実行後の E-mail に添付できません。
説明:	Integration Service は PowerCenter サービスインストールディレクトリにログファイルを作成しようとしたが、ディレクトリにアクセスできませんでした。指定されたディレクトリにファイルを作成できないため、Integration Service はセッション実行後のメールにセッションログを添付できませんでした。

ユーザの応答：	PowerCenter サービスユーザーが、PowerCenter サービスのインストールディレクトリに対して書き込み権限を持っていることを確認します。
TM_6795	リポジトリサービスは影響を受ける対象としてセッションをマークしましたが、Integration Service は影響を受けるセッションを実行するように設定されていません。
ユーザの応答：	セッションを検証するか、影響を受けるセッションを実行するように Integration Service を設定してください。
TM_6796	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の所有者名<所有者名>を展開中に、エラーが発生しました。
説明：	Integration Service はテーブルの所有者名およびテーブル名のプレフィックスでパラメータおよび変数を展開できません。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6797	接続オブジェクト<接続名>の環境 SQL<SQL テキスト>に指定されているパラメータまたは変数を展開中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6798	エラーログのテーブル名プレフィックス<プレフィックス>に指定されているパラメータまたは変数を展開中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TM_6828	統計情報をリポジトリに保存中に、エラーが発生しました。
説明：	リポジトリに統計情報を保存するときにエラーが発生しました。例えば、データベース接続が切断されている可能性があります。

ユーザの応答：	リポジトリサービスのログで関連するメッセージを確認してください。
TM_6829	Integration Service がリカバリテーブル<テーブル名>をリセットしているときに、次のエラーが発生しました:エラー<エラー>。
説明：	エラーが発生したため、Integration Service がリカバリテーブルをリセットできませんでした。例えば、データベース接続が切断されている可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、セッションログを確認します。
TM_6844	プリセッション変数の割り当てで使用される変数<変数名>が、パラメータファイル内で上書きされています。変数の代入は無視されます。
説明：	セッション実行前の変数代入文およびパラメータファイルの両方で、変数が代入されています。Integration Service で使用されるのは、パラメータファイル内の値です。
ユーザの応答：	セッション実行前の変数代入文を使用するには、パラメータファイルから変数を削除します。あるいは、セッションおよびワークフローをパラメータファイルで実行されないように設定してください。
TM_6845	セッション実行前の変数代入ステートメントに挙げられている親ワークフローまたはワークレット変数<変数名>が見つかりません。変数の代入は無視されます。
ユーザの応答：	変数が削除も名前変更もされていないことを確認します。
TM_6848	変数<変数名>をユーザー定義のワークフロー変数またはワークレット変数として解決できません。
ユーザの応答：	変数が削除も名前変更もされていないことを確認します。
TM_6849	変数<名前>をマッピングパラメータ、マッピング変数、セッションパラメータ、あらかじめ定義されている変数として解決できません。
ユーザの応答：	変数が削除も名前変更もされていないことを確認します。
TM_6850	変数<変数名>から変数<変数名>に値を設定中に、エラーが発生しました。
説明：	セッションにはセッション実行前/実行後の変数代入文が組み込まれていますが、Integration Service が変数代入を実行できませんでした。
ユーザの応答：	代入文にパラメータまたは変数が存在することと、名前が正確に入力されていることを確認してください。
TM_6851	セッション実行後の変数代入を実行中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	代入文にパラメータまたは変数が存在することと、名前が正確に入力されていることを確認してください。

TM_6956	ワークフローインスタンスの数が設定された制限に達しているため、新しいワークフローインスタンスの起動中にエラーが発生しました。
ユーザの応答：	インスタンスがどれか 1 つ実行を完了した後、ワークフローインスタンスを起動します。
TM_6957	ワークフローは、同時実行されている別のワークフローインスタンスと同じマッピング変数を永続化しようとしたため、失敗しました。
ユーザの応答：	同時ワークフローのマッピング変数を永続化するには、別のワークフローインスタンス名およびパラメータを設定してください。
TM_6958	インスタンス名の同じワークフローが既に実行されているため、ワークフローが起動に失敗しました。
ユーザの応答：	ワークフローの同時実行が有効化されているか確認してください。ワークフローごとに一意のインスタンス名を設定するか、一意のインスタンス名を設定しないでワークフローの同時実行を有効にします。

TPTRD 関連メッセージ

TPTRD_11001	プラグインで TPTLogging クラスのオブジェクトを作成できませんでした。
説明：	ロギングオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_11002	プラグインでコードページを Unicode に変換できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_11003	プラグインで Unicode をコードページに変換できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21101	プラグインでセッションからトレースレベルを取得できませんでした。
説明：	ロギングモジュールの初期化中は、セッションの属性からトレースレベルを取得できません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TPTRD_21201	プラグインで ILog ロガーを設定できませんでした。
説明：	ILog ロギングオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21202	プラグインで TPTLogging ロガーを設定できませんでした。
説明：	ロギングオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21203	プラグインで TDPID を設定できませんでした。
説明：	ホスト名オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21204	プラグインでユーザ名を設定できませんでした。
説明：	ユーザ名オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21205	プラグインでパスワードを設定できませんでした。
説明：	パスワードオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21206	プラグインで作業データベースを設定できませんでした。
説明：	データベース名オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21207	プラグインでテーブル名を設定できませんでした。
説明：	テーブル名オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21208	プラグインで DML ステートメントを設定できませんでした。
説明：	DML オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。

ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21209	プラグインで Teradata データベース接続オブジェクトを作成できませんでした。
説明：	接続属性が無効です。
ユーザの応答：	すべての接続属性が正しいことを確認してください。
TPTRD_21210	プラグインでテーブル<テーブル名>のスキーマを作成できませんでした。
説明：	マッピングで定義されているスキーマが正しくありません。
ユーザの応答：	マッピングを検証するか、再作成します。 カラム名、精度、およびスケールがテーブル定義と同じであることを確認します。
TPTRD_21211	プラグインで Teradata データベース接続を開始できませんでした。
説明：	Teradata Parallel Transporter 接続オブジェクトの開始メソッドが失敗しました。
ユーザの応答：	Teradata CLI または DBS によって返されたエラーメッセージを確認してください。 Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせます。
TPTRD_21212	プラグインで接続オブジェクトにメモリを割り当てることができませんでした。
説明：	Teradata Parallel Transporter 接続オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service コンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21213	プラグインでスキーマオブジェクトにメモリを割り当てることができませんでした。
説明：	Teradata Parallel Transporter スキーマオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service コンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21214	データを読み取るフィールドが定義されていません。
説明：	マッピングでマップされたポートがありません。
ユーザの応答：	マッピングを検証するか、再作成します。
TPTRD_21215	プラグインで行<行番号>、ステータス<ステータスコード>のデータを取得できませんでした。
説明：	GetRow()の呼び出しが行<行番号>で失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TPTRD_21216	プラグインで DSQ C データタイプを取得できませんでした。
説明:	PowerCenter Integration Service がソース修飾子の C データタイプを取得できません。
ユーザの応答:	データタイプのソース修飾子リストでデータタイプを確認します。
TPTRD_21217	プラグインで全行をフラッシュできませんでした。
説明:	PowerCenter Integration Service がソース修飾子バッファに行を書き込めませんでした。
ユーザの応答:	セッションを再実行してください。セッションが再度失敗した場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
TPTRD_21218	エクスポート中にエラーが発生しました...
説明:	エクスポートシステムオペレータは Teradata テーブルからデータを取得できませんでした。
ユーザの応答:	セッションを再実行してください。
TPTRD_21219	TPTReaderPartition::run() で不明なエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21220	TDPID が無効です。
説明:	ホスト名が無効です。
ユーザの応答:	接続オブジェクトに正しい TDPID を指定していることを確認してください。
TPTRD_21301	プラグインで Teradata PT Reader コンポーネントを初期化できませんでした。
説明:	リーダーのプラグインの初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	マッピングを検証してから、セッションを再実行してください。
TPTRD_21302	プラグインでソース修飾子メタデータオブジェクトを取得できませんでした。
説明:	ソース修飾子インスタンスをマッピングから取得できなかったため、セッションで初期化できませんでした。
ユーザの応答:	マッピングを再作成するか、セッションを再実行します。
TPTRD_21501	プラグインで Teradata PT Reader のパーティションドライバを初期化できませんでした。
説明:	リーダーのパーティションドライバの初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	セッションを再実行してください。セッションが再度失敗した場合は、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡してください。
TPTRD_21502	プラグインで Teradata Parallel Transporter の接続情報を取得できませんでした。
説明:	接続オブジェクトに無効なパラメータがあります。

ユーザの応答：	接続オブジェクトの属性がすべて適切であることを確認してください。
TPTRD_21503	プラグインでセッションレベルの情報を取得できませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service がセッションの属性を取得できません。
ユーザの応答：	ソースセッションオブジェクトのすべての属性が有効であることを確認します。
TPTRD_21504	プラグインでメタデータエクステンションの情報を取得できませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service がソース修飾子の属性を取得できません。
ユーザの応答：	ソース修飾子のすべての属性が有効であることを確認します。
TPTRD_21505	プラグインでソース修飾子とそのフィールド情報を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21506	プラグインで DML 文を作成できませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service がデータ抽出の DML 文を作成できませんでした。
ユーザの応答：	カスタム SQL が正しいことを確認します。 フィールド名およびテーブル名が Teradata テーブル定義と同じであることを確認します。
TPTRD_21507	プラグインで TPTAPI クラスのインスタンスを作成できませんでした。
説明：	Teradata PT API オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTRD_21508	プラグインで Teradata データベースへの接続を作成できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21509	プラグインで Taradata データベースのテーブル<テーブル名>からデータを読み取れませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TPTRD_21510	プラグインでセッションレベルの DML ステートメント<DML ステートメント>を検証できませんでした。
説明：	セッションプロパティのカスタム SQL が正しくありません。
ユーザの応答：	カスタム SQL が正しいことを確認してください。
TPTRD_21511	プラグインでメタデータ拡張レベルの DML ステートメント<DML ステートメント>を検証できませんでした。
説明：	ソース修飾子のカスタム SQL が正しくありません。
ユーザの応答：	カスタム SQL が正しいことを確認してください。
TPTRD_21512	プラグインでデフォルトの DML 文を作成できませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service がデータ抽出の DML 文を作成できませんでした。ポートのビジネス名がテーブル定義に一致していない可能性があります。
ユーザの応答：	ポートがマッピングで正しく定義されていることを確認してください。
TPTRD_21513	複数グループ<グループ数>はサポートされていません。
説明：	ソース修飾子に複数のグループが含まれています。
ユーザの応答：	ソース修飾子に含まれるグループが 1 つになるようにマッピングを更新してください。
TPTRD_21514	プラグインでソース修飾子のフィールドリストを取得できませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service が、ソース修飾子またはソースのフィールドリストとフィールド情報を取得できません。
ユーザの応答：	マッピングフィールドが正しく定義されていることを確認します。
TPTRD_21515	プラグインでフィールド<フィールド名>の C データ型を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21516	プラグインでフィールド<フィールド名>のデータ型を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21517	プラグインで、特定のソース修飾子に添付されたソースの拡張子を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TPTRD_21518	プラグインで、特定のパーティションに関連付けられた接続参照を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21519	プラグインで、接続参照に関連付けられた接続オブジェクトを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21520	プラグインで TDPID を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21521	プラグインでデータベース名を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21522	プラグインで Tenacity を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21523	プラグインで最大セッション数を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21524	プラグインでスリープを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21525	プラグインでブロックサイズを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21526	プラグインで暗号化データフラグを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21527	SQL クエリが無効です。
説明:	カスタム SQL フィールドの SQL クエリが無効です。Teradata SQL を使用して、SQL クエリを入力してください。
ユーザの応答:	カスタム SQL フィールドで定義された SQL が有効な Teradata SQL であることを確認してください。

TPTRD_21528	プラグインでマッピングのソース一覧を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTRD_21529	最大セッション数は 0 より大きい数である必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトの最大セッション数属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	最大セッション数属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTRD_21530	[Sleep] には 0 より大きな値を指定する必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトのスリープ属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	スリープ属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTRD_21531	Tenacity の値は 0 以上の値である必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトの Tenacity 属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	Tenacity 属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTRD_21532	ブロックサイズは 256 バイト以上 64000 バイト以下である必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトのブロックサイズ属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	ブロックサイズ属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTRD_21533	ソートするポートの数が出力フィールドの数を超えています。
説明:	Teradata PT ソースプロパティのソートするポート数属性が出力フィールドの数を超えています。
ユーザの応答:	Teradata ソースのソートするポート数を更新してから、セッションを再開します。
TPTRD_35061	PowerCenter Integration Service がセッション属性の値を取得しようとしたときに、次のシステムエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
説明:	PowerCenter Integration Service が、いくつかのセッションレベルのプロパティの値を取得できませんでした。システムエラーが発生したか、リポジトリに矛盾が存在する可能性があります。
ユーザの応答:	オペレーティングシステムのエラーを修正します。Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせます。

TPTWR 関連メッセージ

TPTWR_11001	プラグインで TPTLogging クラスのオブジェクトを作成できませんでした。
説明：	ロギングオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_11002	プラグインでコードページを Unicode に変換できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_11003	プラグインで Unicode をコードページに変換できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31101	プラグインでセッションからトレースレベルを取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31201	プラグインで ILog ロガーを設定できませんでした。
説明：	ILog ロギングオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31202	プラグインで TPTLogging ロガーを設定できませんでした。
説明：	ロギングオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31203	プラグインでシステムオペレータを設定できませんでした。
説明：	システムオペレータに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31204	プラグインで TDPID を設定できませんでした。
説明：	ホスト名に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。

ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31205	ブラグインでユーザ名を設定できませんでした。
説明：	ユーザ名に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31206	ブラグインでパスワードを設定できませんでした。
説明：	パスワードに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31207	ブラグインで作業データベースを設定できませんでした。
説明：	作業データベースに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31208	ブラグインでテーブル名を設定できませんでした。
説明：	テーブル名に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31209	ブラグインでエラーデータベース名を設定できませんでした。
説明：	データベース名に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31210	ブラグインでエラーテーブル 1 の名前を設定できませんでした。
説明：	エラーテーブル 1 の名前に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31211	ブラグインでエラーテーブル 2 の名前を設定できませんでした。
説明：	エラーテーブル 2 の名前に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。

TPTWR_31212	プラグインでログデータベース名を設定できませんでした。
説明:	ログデータベース名に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31213	プラグインでログテーブル名を設定できませんでした。
説明:	ログテーブル名に割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31214	プラグインで Insert DML ステートメントを設定できませんでした。
説明:	INSERT ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31215	プラグインで Update DML ステートメントを設定できませんでした。
説明:	UPDATE ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31216	プラグインで Delete DML ステートメントを設定できませんでした。
説明:	Delete DML ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31217	プラグインで Truncate Table DML ステートメントを設定できませんでした。
説明:	TRUNCATE TABLE ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31218	プラグインで Teradata データベース接続オブジェクトを作成できませんでした。
説明:	Teradata Parallel Transporter 接続オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。

TPTWR_31219	プラグインでテーブル<テーブル名>のスキーマを作成できませんでした。
説明:	マッピングで定義されたスキーマが正しくありません。
ユーザの応答:	マッピングを検証するか、再作成してください。列名、整数桁数、および小数点以下桁数がテーブル定義と一致していることを確認してください。
TPTWR_31220	プラグインで DML グループ<DML グループ名>を作成できませんでした。
説明:	DML グループに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31221	プラグインで Teradata データベース接続を開始できませんでした。
説明:	Teradata Parallel Transporter 接続オブジェクトの開始メソッドが失敗しました。
ユーザの応答:	Teradata CLI または DBS によって返されたエラーメッセージを確認してください。 Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせます。
TPTWR_31222	プラグインで接続オブジェクトにメモリを割り当てるできませんでした。
説明:	接続オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31223	プラグインでスキーマオブジェクトにメモリを割り当てるできませんでした。
説明:	スキーマオブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31224	プラグインで DML グループ<DML グループ名>にメモリを割り当てるできませんでした。
説明:	DML グループに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。

TPTWR_31225	プラグインで接続オブジェクトをコミットできませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service が接続オブジェクトをコミットできませんでした。
ユーザの応答：	詳細については、DBS/CLI エラーメッセージを確認してください。
TPTWR_31226	プラグインで End Acquisition に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service が End Acquisition に失敗しました。
ユーザの応答：	詳細については、DBS/CLI エラーメッセージを確認してください。
TPTWR_31227	プラグインで行を適用できませんでした。
説明：	PowerCenter Integration Service が行を適用できません。
ユーザの応答：	詳細については、DBS/CLI エラーメッセージを確認してください。
TPTWR_31228	プラグインで、DML グループ<DML グループ名>を接続オブジェクトに設定できませんでした。
説明：	設定されている DML グループが無効です。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31229	プラグインで Teradata データベースに行を書き込むことができませんでした。
説明：	行データの挿入、更新、または削除要求を Teradata データベースに送信できませんでした。
ユーザの応答：	エラーテーブルとログテーブルがデータベースに存在する場合はドロップし、セッションを再開してください。
TPTWR_31230	プラグインで Teradata データベースにバッファを書き込むことができませんでした。
説明：	挿入操作の対象となるバッファデータを Teradata データベースに送信できませんでした。
ユーザの応答：	エラーテーブルとログテーブルがデータベースに存在する場合はドロップし、セッションを再開してください。
TPTWR_31231	プラグインで PutBuffer メソッド用のバッファレイアウトを取得できませんでした。
説明：	ロードシステムオペレータで、バッファサイズや行のヘッダ、行の長さ、行トレーラに関する情報を取得できません。
ユーザの応答：	エラーテーブルとログテーブルがデータベースに存在する場合はドロップし、セッションを再開してください。
TPTWR_31232	プラグインで影響を受けた行を取得できませんでした。
説明：	Teradata データベースから影響を受けた行数および拒否された行数を取得できません。

ユーザの応答：	エラーテーブルとログテーブルがデータベースに存在する場合はドロップし、セッションを再開してください。
TPTWR_31233	テーブルの切り詰め：プラグインで Teradata データベース接続オブジェクトを作成できませんでした。
説明：	Teradata データベース接続オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31234	テーブルの切り詰め：プラグインでテーブル<テーブル名>のスキーマを作成できませんでした。
説明：	割り当てるための十分なメモリがありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31235	テーブルの切り詰め：プラグインで DML グループ<DML グループ名>を作成できませんでした。
説明：	割り当てるための十分なメモリがありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31236	テーブルの切り詰め：プラグインで Teradata データベース接続を開始できませんでした。
説明：	テーブルの切り詰めに使用する Update ドライブ内の Teradata データベースへの接続を作成できません。
ユーザの応答：	エラーテーブルとログテーブルがデータベースに存在する場合はドロップし、セッションを再開してください。
TPTWR_31237	プラグインで Update Recovery_Table DML 文を設定できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31238	プラグインで Insert Recovery_Table DML 文を設定できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31239	プラグインで Delete Recovery_Table DML 文を設定できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31240	複数のグループをサポートできません。
説明：	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31301	プラグインで Teradata PT Writer プラグインを初期化できませんでした。
説明：	Writer プラグインの初期化に失敗しました。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31302	プラグインでターゲットドライバを作成できませんでした。
説明：	ターゲットドライバに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31303	プラグインでターゲットインスタンスを取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31304	無効なターゲットインデックス<ターゲットインデックス>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31401	プラグインで Teradata PT Writer のターゲットドライバを初期化できませんでした。
説明：	Writer のターゲットドライバの初期化に失敗しました。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31402	プラグインでグループドライバを作成できませんでした。
説明：	グループドライバに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31403	プラグインでグループ一覧を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31404	無効なグループインデックス<グループインデックス>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TPTWR_31501	プラグインで Teradata PT Writer のグループドライバを初期化できませんでした。
説明:	Writer のグループドライバの初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31502	プラグインでパーティションドライバを作成できませんでした。
説明:	パーティションドライバに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31503	無効なパーティションインデックス<パーティションインデックス>。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31601	プラグインで Teradata PT Writer のパーティションドライバを初期化できませんでした。
説明:	ライタのパーティションドライバの初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	マッピングを検証してから、セッションを再実行してください。
TPTWR_31602	プラグインで行の統計情報を取得できませんでした。
説明:	Teradata PT API の呼び出しエラーです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせます。
TPTWR_31603	プラグインで Teradata Parallel Transporter 接続とセッションレベルの属性を取得できませんでした。
説明:	接続オブジェクトに無効なパラメータがあります。
ユーザの応答:	接続オブジェクトのすべての属性が正しいかどうか確認してください。
TPTWR_31604	プラグインでテーブル情報を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31605	プラグインでシステムオペレータ<システムオペレータ名>のテーブル<テーブル名>に DML ステートメントを作成できませんでした。
説明:	DML ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。

TPTWR_31606	プラグインで Truncate Table DML ステートメントを作成できませんでした。
説明：	Truncate Table DML ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。 PowerCenter Integration Service がターゲットテーブルの情報をベクタから読み取ることができません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31607	プラグインで INSERT DML ステートメントを作成できませんでした。
説明：	Insert ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。 PowerCenter Integration Service がターゲットテーブルの情報をベクタから読み取ることができません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31608	プラグインで UPDATE DML ステートメントを作成できませんでした。
説明：	Update DML ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。 PowerCenter Integration Service がターゲットテーブルの情報をベクタから読み取ることができません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31609	プラグインで DELETE DML ステートメントを作成できませんでした。
説明：	Delete DML ステートメントに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。 PowerCenter Integration Service がターゲットテーブルの情報をベクタから読み取ることができません。
ユーザの応答：	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31610	テーブル<テーブル名>のどのフィールドにも主キーが定義されていません。DELETE DML ステートメントを作成できません。
説明：	行タイプが削除されているため、ターゲットテーブルに主キーが定義されていません。
ユーザの応答：	ターゲットテーブルに主キーを定義して、セッションを再開してください。

TPTWR_31611	テーブル<テーブル名>のすべてのフィールドに主キーが定義されています。UPDATE DML ステートメントを作成できません。
説明:	ターゲットテーブルのすべてのフィールドが主キーであるため、更新対象となる列がありません。
ユーザの応答:	更新対象の列が少なくとも 1 つあることを確認してください。
TPTWR_31612	テーブル<テーブル名>のどのフィールドにも主キーが定義されていません。UPDATE DML ステートメントを作成できません。
説明:	行タイプが更新されているため、ターゲットテーブルに主キーが定義されていません。
ユーザの応答:	ターゲットテーブルに主キーを定義して、セッションを再開してください。
TPTWR_31613	プラグインで Truncate Table 属性を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31614	プラグインで Update else Insert 属性を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31615	プラグインで特定のパーティションに関連付けられた接続参照を取得できませんでした...
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31616	プラグインで接続参照に関連付けられた接続オブジェクトを取得できませんでした...
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31617	プラグインで作業データベースを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31618	プラグインで TDPID を取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31619	プラグインでシステムオペレータを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31620	プラグインでログテーブル名を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31621	プラグインでログデータベース名を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31622	プラグインでエラーデータベース名を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31623	プラグインでエラーテーブル 1 の名前を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31624	プラグインでエラーテーブル 2 の名前を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31625	プラグインで最大セッション数を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31626	プラグインで Tenacity を取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31627	プラグインでスリープを取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31628	プラグインで各フィールドのベースアドレスを取得できませんでした。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TPTWR_31629	プラグインで Teradata データベース接続オブジェクトをコミットできませんでした。
説明:	Teradata 内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31630	プラグインでデータの操作に失敗しました。
説明:	詳細については、追加表示されるエラーメッセージを参照してください。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31631	プラグインでメモリの割り当てに失敗しました。
説明:	オブジェクトに割り当てるための十分なメモリがシステムにありません。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service を実行しているコンピュータに十分なメモリがあることを確認します。
TPTWR_31632	プラグインでデータインジケータを取得できませんでした。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31633	ロードシステムオペレータが更新操作を行うことはできません。
説明:	システムオペレータがロードで、行タイプが更新です。
ユーザの応答:	ロードシステムオペレータで更新操作を行うことはできません。
TPTWR_31634	ロードシステムオペレータが削除操作を行うことはできません。
説明:	システムオペレータがロードで、行タイプが更新です。
ユーザの応答:	ロードシステムオペレータで削除操作を行うことはできません。
TPTWR_31635	プラグインでテーブルを切り詰めることができませんでした。
説明:	PowerCenter Integration Service がターゲットテーブルのすべての行を削除することができません。
ユーザの応答:	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連するメッセージがないか確認します。 エラーテーブルとログテーブルを削除し、セッションを再開します。
TPTWR_31636	最大セッション数は 0 より大きい数である必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトの最大セッション数属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	最大セッション数属性を更新してから、セッションを再開します。

TPTWR_31637	【Sleep】には0より大きな値を指定する必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトのスリープ属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	スリープ属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTWR_31638	TENACITY の値は0以上の値である必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトの Tenacity 属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	Tenacity 属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTWR_31639	ブロックサイズの値は0より大きい値である必要があります。
説明:	Teradata PT 接続オブジェクトのブロックサイズ属性に不正な値が設定されています。
ユーザの応答:	ブロックサイズ属性を更新してから、セッションを再開します。
TPTWR_31640	TPTRecStorageFactory を登録できませんでした。リカバリはサポートされません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31641	TPTRecStorageFactory を開始できませんでした。リカバリはサポートされません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TPTWR_31642	TPTConnectionManager を開始できませんでした。
説明:	PowerCenter Integration Service が Teradata PT との接続を開始しようとしたときにエラーが発生しました。例えば、Teradata ユーザー名またはパスワードが正しくない可能性があります。
ユーザの応答:	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連するメッセージがないか確認します。
TPTWR_34701	TPTWriterConnection の初期化に失敗しました。
説明:	PowerCenter Integration Service が Teradata PT Writer との接続を初期化しようとしたときに、エラーが発生しました。例えば、初期化中にネットワークの問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答:	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連するメッセージがないか確認します。
TPTWR_34702	TPTConnectionManager の初期化の解除に失敗しました。
説明:	PowerCenter Integration Service が Teradata PT Writer との接続の初期化を解除しようとしたときに、エラーが発生しました。例えば、初期化の解除中にネットワークの問題が発生した可能性があります。

ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連するメッセージがないか確認します。
TPTWR_34703	ターゲット<名前>とパーティション<番号>のコミットに失敗しました。
説明：	Teradata PT で Teradata データベースに対してコミットを発行しようとしたときにエラーが発生しました。例えば、ネットワークの問題またはデータベースの致命的なエラーのために、接続が中止された可能性があります。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_34704	Teradata Parallel Transporter Writer ではロールバックはサポートされません。
説明：	Teradata フレームワークが失敗したトランザクションのロールバックを要求しましたが、Teradata PT では失敗したトランザクションのロールバックはサポートされません。
ユーザの応答：	セッションログおよび Teradata PT ログテーブルを調べて、失敗したトランザクションを見つけます。データの不一致については、ターゲットテーブルを確認します。
TPTWR_34723	リカバリ情報を読み取るための TPT 接続の初期化に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を読み取るために Teradata PT との接続を初期化しようとしたときに、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_34725	リカバリ情報を読み取るための TPT 接続の終了に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を読み取るために Teradata PT との接続を終了しようとしたときに、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_34727	リカバリ情報を削除するための TPT 接続の初期化に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を削除するために Teradata PT との接続を初期化しようとしたときに、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。

TPTWR_34729	リカバリ情報を削除するための TPT 接続の終了に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を削除するための Teradata PT との接続を終了しようとしたときに、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_34730	リカバリ情報の削除に関連する DML 文の選択に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を削除しようとしたときに接続エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_34731	リカバリ情報の削除に関連する取得作業に失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を削除しようとしたときに接続エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_34732	リカバリ情報の削除に関連する PutRow の呼び出しに失敗しました。
説明：	PowerCenter Integration Service がリカバリ情報を削除しようとしたときに接続エラーが発生しました。
ユーザの応答：	セッションログと Teradata PT ログテーブルをチェックして、関連する接続エラーがないか確認します。
TPTWR_35001	ODBC 接続で INFARecoveryTable を作成できませんでした。
説明：	接続エラーのため、ターゲット ODBC 接続で Teradata ターゲットデータベースにリカバリテーブルを作成できませんでした。
ユーザの応答：	関連する接続エラーがないか、セッションログを確認してください。
TPTWR_35002	ODBC 接続でロードモードのターゲットテーブル<名前>を切り詰められませんでした。
説明：	エラーのため、ターゲット ODBC 接続でターゲットテーブルを切り詰められませんでした。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認してください。
TPTWR_35003	ODBC 接続でエラーテーブルを削除できませんでした。
説明：	エラーのため、ターゲット ODBC 接続でエラーテーブルをドロップできませんでした。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認してください。

TPTWR_35004	ODBC 接続でログテーブルを削除できませんでした。
説明:	エラーのため、ターゲット ODBC 接続でログテーブルをドロップできませんでした。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認してください。
TPTWR_35061	PowerCenter Integration Service がセッション属性の値を取得しようとしたときに、次のシステムエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
説明:	PowerCenter Integration Service が、いくつかのセッションレベルのプロパティの値を取得できませんでした。システムエラーが発生したか、リポジトリに矛盾が存在する可能性があります。
ユーザの応答:	オペレーティングシステムのエラーを修正します。Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせます。
TPTWR_36001	Teradata データベースの接続ライセンスキーが無効です。
説明:	管理者ツールのライセンスキーが無効であるか、Teradata PT 接続オブションを含んでいません。
ユーザの応答:	有効なライセンスキーを入手するには、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡します。
TPTWR_36002	セッションで廃止されたオブジェクトが使用されています。有効な接続オブジェクトと置き換える必要があります。
説明:	廃止された「Teradata Parallel Transporter 接続」タイプの接続オブジェクトがセッションで使用されています。
ユーザの応答:	廃止された接続オブジェクトを「Teradata PT 接続」タイプの接続オブジェクトで置き換えます。

TT メッセージ

TT_11009	オーバフローエラー。シーケンスジェネレータトランスフォーマーメーションが、設定されている終了値に達しました。
ユーザの応答:	終了値を変更するか、またはシーケンスをサイクル動作させてください。
TT_11013	Group By ポートの解析中に、エラーが発生しました。
説明:	アグリゲータトランスフォーマーメーションまたはランクトランスフォーマーメーションで、GroupBy ポートとして集計式が指定されています。GroupBy ポートとして集計式を使用することはできません。
ユーザの応答:	GroupBy ポートから集計式を削除してください。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

TT_11014	アグリゲータトランスフォーメーションに有効でない式またはポートが含まれています。
ユーザの応答:	式を検証してから、マッピングを検証してください。
説明:	マッピングが有効な場合は、内部エラーです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TT_11019	ポート<ポート名>でエラーが発生しています。ポートのデフォルト値が次のように設定されています:エラー<エラーメッセージ>。
説明:	メッセージに示されるポートは、エラーが発生するとメッセージに示されるメッセージを生成するように設定されています。
ユーザの応答:	削除された行をセッションログで確認できます。
TT_11020	ポート<ポート名>でエラーが発生しています。ポートのデフォルト値が次のように設定されています:強制終了<エラーメッセージ>。
説明:	ポートは、エラーが発生すると強制終了するように設定されています。
ユーザの応答:	ポートにエラーがある場合にセッションを強制終了しないようにするには、デフォルト値を変更してください。
TT_11021	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>からトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>にデータを移動中に、エラーが発生しました。行が削除されました。
ユーザの応答:	行エラーに関するメッセージのセッションログを確認してください。行エラーのロギングを有効にした場合は、関連するメッセージのエラーログを確認してください。
TT_11023	ポート<ポート名>でデータを変換中に、エラーが発生しました。行が削除されました。
ユーザの応答:	行エラーに関するメッセージのセッションログを確認してください。行エラーのロギングを有効にした場合は、関連するメッセージのエラーログを確認してください。
TT_11041	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の初期化に失敗しました。
説明:	トランスフォーメーションの入力ポートおよび出力ポートのパラメータを準備中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答:	トランスフォーメーションの入力パラメータおよび出力パラメータを確認してください。

TT_11070	ルックアップオーバーライド<ルックアップクエリ>には、データベース接続のコードページに無効な文字が 1 つ以上あります。クエリのオフセット<文字の位置>で無効な文字が開始しています。
ユーザの応答：	ルックアップデータベース接続コードページに含まれる文字を含むようルックアップオーバーライドクエリーを変更します。
TT_11077	ルックアップクエリ<ルックアップクエリ>には、データベース接続のコードページに無効な文字が 1 つ以上あります。クエリのオフセット<文字の位置>で無効な文字が開始しています。
説明：	ルックアップクエリーには、ルックアップデータベースコードページでエンコードされない文字が 1 つ以上含まれています。
ユーザの応答：	ルックアップクエリーを、Integration Service がデータの消失なしに Integration Service コードページからルックアップデータベースコードページに変換できるように編集します。
説明：	ルックアップデータベースは、Informatica がサポートしていないコードページを使用しています。
ユーザの応答：	Informatica がサポートしており、ルックアップデータ文字セットに対するエンコーディングを含むルックアップデータベースのコードページを選択してください。
TT_11078	ストアードプロシージャ<ストアードプロシージャ名>には、データベース接続のコードページに無効な文字が 1 つ以上あります。名前のオフセット<文字の位置>で無効な文字が開始しています。
説明：	ストアードプロシージャ名には、ストアードプロシージャデータベースコードページでエンコードされない文字が 1 つ以上含まれています。
ユーザの応答：	セッションログで参照される不正な文字を識別してください。ストアードプロシージャ名を、Integration Service がデータの消失なしに Integration Service コードページからストアードプロシージャデータベースコードページに変換できるように編集します。
説明：	ストアードプロシージャデータベースは、Informatica がサポートしていないコードページを使用しています。
ユーザの応答：	Informatica がサポートしており、ストアードプロシージャデータ文字セットに対するエンコーディングを含むストアードプロシージャデータベースのコードページを選択してください。
TT_11079	ストアードプロシージャ<ストアードプロシージャ名>のフィールド名<フィールド名>には、データベース接続のコードページに無効な文字が 1 つ以上あります。名前のオフセット<文字の位置>で無効な文字が開始しています。
説明：	ストアードプロシージャのフィールド名には、ストアードプロシージャデータベースコードページでエンコードされない文字が 1 つ以上含まれています。

ユーザの応答：	セッションログで参照される不正な文字を識別してください。ストアードプロシージャフィールド名を、Integration Service がデータの消失なしに Integration Service コードページからストアードプロシージャデータベースコードページに変換できるように編集します。
説明：	ストアードプロシージャデータベースは、Informatica がサポートしていないコードページを使用しています。
ユーザの応答：	Informatica がサポートしており、ストアードプロシージャデータ文字セットに対するエンコーディングを含むストアードプロシージャデータベースのコードページを選択してください。
TT_11090	トランザクション制御トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の制御式が NULL と評価されました。
説明：	トランザクション制御トランスフォーメーションで、トランザクション制御式が NULL 値に評価されました。トランザクション制御式が、継続、コミット、またはロールバック以外の値に評価されると、Integration Service はセッションに失敗します。
ユーザの応答：	NULL に評価されないように、トランザクション制御式を編集します。
TT_11091	トランザクション制御トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の制御式が<評価された値>と評価されました。
説明：	トランザクション制御トランスフォーメーションで、トランザクション制御式が無効な値に評価されました。トランザクション制御式が、継続、コミット、またはロールバック以外の値に評価されると、Integration Service はセッションに失敗します。
ユーザの応答：	無効な値に評価されないように、トランザクション制御式を編集します。
TT_11100	ジョイナトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の入力はソートされません。行キーの値は<キー値>です。
説明：	メッセージで示されたジョイナトランスフォーメーションはソート済み入力を使用するように設定されていますが、未ソートのデータが受信されました。
ユーザの応答：	未ソートの入力を使用するようにジョイナトランスフォーメーションを設定してください。 ソート済みのデータとジョイナトランスフォーメーションの間でソート順が維持されるかどうか、セッションとマッピングのプロパティを確認してください。 マッピングで、ジョイン条件のカラムがソート済みデータのカラムと一致し、ソート済みのデータとジョイナトランスフォーメーションの間にアクティブなトランスフォーメーションが含まれていないことを確認してください。 セッションで、ソート済みのデータとジョイナトランスフォーメーションの間でソート順が維持されるかどうか、パーティション化のプロパティを確認してください。

TT_11118	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>用に設定されたキャッシュディレクトリが空または無効です。
ユーザの応答：	セッションまたはトランスフォーメーションでキャッシュディレクトリを指定してください。
TT_11124	警告。ソース修飾子<トランスフォーメーション名>のグループからの出力行数が、IDN ライセンスで規定されている上限<行数>行を超えました。ソース修飾子のこのグループでは、これ以上行が処理されません。
説明：	IDN ライセンスは、グループ内で処理できる行数を制限します。
ユーザの応答：	グループの行数を減らすか、Informatica より別のライセンスを取得してください。
TT_11134	ルックアップトランスフォーメーション<ルックアップトランスフォーメーション名>で使用されている名前付きプレフィックス<プレフィックス名>を持つルックアップキャッシュファイルは、再利用できません。
説明：	<p>ルックアップトランスフォーメーションとの互換性のない永続ルックアップキャッシュを使用しようとしてしました。名前付きプレフィックスを使用した場合、Integration Service はルックアップキャッシュファイルを削除できません。以下の理由により、ルックアップキャッシュファイルを再利用できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • データベース接続などの属性を変更すると、永続キャッシュとルックアップトランスフォーメーションの互換性がなくなる可能性があります。 • 2 つ以上のセッションが同じルックアップキャッシュ名を使用している場合、それらのセッションの 1 つでルックアップキャッシュとルックアップトランスフォーメーションの互換性がなくなる可能性があります。例えば、1 つのセッションで属性を変更し、2 つ目のセッションで変更しないと、ルックアップキャッシュを 2 つ目のセッションで使用できなくなります。 • Integration Service がアップグレードされています。アップグレードしたバージョンの Integration Service のルックアップトランスフォーメーションの情報形式が、前のバージョンの Integration Service で作成したキャッシュファイルの情報形式に対応していません。
ユーザの応答：	ルックアップトランスフォーメーションの属性をアップグレードするか、既存のルックアップキャッシュファイルを削除してください。 .idx ファイルと .dat ファイルの両方を削除する必要があります。これにより、Integration Service がルックアップキャッシュを作成できるようになります。
TT_11141	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>は、グループ<グループ>の入力行を受信中に行エラーステータスを返しました。
説明：	カスタムトランスフォーメーションのプロシージャが、指定された入力グループの行を受信したときに、エラーを返しました。入力行通知関数で、カスタムトランスフォーメーションのプロシージャから INFA_ROWERROR が返されました。

ユーザの応答：	これは通知を目的とした情報メッセージです。このエラーが繰り返し発生する場合は、カスタムトランスフォーメーションに渡されるデータが、カスタムトランスフォーメーションのプロシージャで定義される条件を満たしているかどうかを確認してください。
TT_11144	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュによると、ソースタイプは<ソースタイプ>となっていますが、このトランスフォーメーションのソースタイプは<ソースタイプ>です。
説明：	Integration Service がキャッシュを保存した後で、ルックアップトランスフォーメーションのソースタイプが変更されました。
ユーザの応答：	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のソースタイプに変更してください。
TT_11145	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュによると、ソースファイルは<ファイル名>となっていますが、指定されたソースファイルは<ファイル名>です。
説明：	Integration Service がルックアップキャッシュを保存した後で、ソースファイル名が変更されました。
ユーザの応答：	ルックアップソースを再キャッシュするか、以前のルックアップファイル名に変更してください。
TT_11146	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュによると、ソースファイルのタイプ<ソースファイルタイプ>がトランスフォーメーションに対して指定されたタイプと一致していません。
説明：	セッションの実行後に、セッションプロパティでソースファイルタイプが変更されました。例えば、ソースファイルタイプが直接から間接へ、または間接から直接へ変更された可能性があります。
ユーザの応答：	ルックアップソースを再キャッシュするか、セッションプロパティでルックアップソースファイルのタイプを変更してください。
TT_11147	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>および<トランスフォーメーション名>は、キャッシュファイル名のプレフィックス<プレフィックス名>は同じですが、ソースファイルが異なり、それぞれ<ファイル名>と<ファイル名>です。
説明：	キャッシュファイル名接頭語は各ルックアップトランスフォーメーションで一致しますが、ルックアップソースはそれぞれ異なるファイル名を持ちます。
ユーザの応答：	キャッシュが共有されないようにマッピングを設定するか、同じルックアップソースファイルを使用するようにセッションを設定します。

TT_11148	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>および<トランスフォーメーション名>は、キャッシュファイル名のプレフィックス<ファイル名のプレフィックス>は同じですが、ソースファイルタイプが異なります。
ユーザの応答：	キャッシュを共有する各ルックアップトランスフォーメーションでは同じルックアップソースファイルタイプとなるように、セッションを設定します。
TT_11149	ルックアップトランスフォーメーション<ルックアップトランスフォーメーション名>は、ファイル名<ファイル名>が不正です。
説明：	フラットファイルルックアップでセッションを実行しましたが、Integration Service がルックアップファイルを見つけられませんでした。 ファイル名またはディレクトリが欠けていたか無効でした。
ユーザの応答：	セッションプロパティで、ルックアップファイルソースのファイル名とディレクトリを確認してください。
TT_11152	ノーマライズトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の処理中に、エラーが発生しました。
説明：	マッピングによって、アクティブなトランスフォーメーションおよびパッシブなトランスフォーメーションが同じダウンストリームトランスフォーメーションまたはトランスフォーメーション入力グループに接続されます。
ユーザの応答：	連結を解除してください。
TT_11158	ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のルックアップソースの読み込み中に、エラーが発生しました。
説明：	ルックアップソースの読み込み中に、Integration Service でエラーが発生しました。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。
TT_11161	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のルックアップソースの読み込み中に、エラーが発生しました。フェッチされた行数は<読み込まれた行数>、エラー行数は<エラー行数>です。
ユーザの応答：	セッションで行エラーロギングを有効にし、詳細についてはログに記録された他のエラーメッセージを調べてください。また、ルックアップソースのコードページが、Integration Service およびターゲットコードページと双方向に互換性があることを確認します。
TT_11166	シーケンスジェネレータトランスフォーメーションからダウンストリームにトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>を接続できません。
説明：	カスタムトランスフォーメーション、またはカスタムトランスフォーメーションを使って開発したトランスフォーメーションの前に、シーケンスジェネレータトランスフォーメーションを接続しました。
ユーザの応答：	マッピングを更新してください。

TT_11168	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>に指定されたコードページは、ファイル<ファイル名>には無効です。
ユーザの応答：	有効なコードページを指定してください。コードページでは、ルックアップソースファイルの正しいロケールを指定する必要があります。
TT_11169	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のコードページ<コードページ ID>が見つかりません。
ユーザの応答：	有効なコードページを指定してください。コードページでは、ルックアップソースファイルの正しいロケールを指定する必要があります。
TT_11170	トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>の処理中、およびコードページ<コードページ名>からファイル<ファイル名>のロケールの作成中に、エラーが発生しました。
説明：	指定したコードページは無効です。
ユーザの応答：	有効なコードページを指定してください。コードページでは、ルックアップソースファイルの正しいロケールを指定する必要があります。
TT_11171	シーケンスジェネレータトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>は、CURRVAL ポートに接続していません。CURRVAL ポートに接続すると、Integration Service がブロックごとに 1 行処理します。
ユーザの応答：	マッピングで NEXTVAL ポートのみを接続すると、パフォーマンスを最適化できます。
TT_11172	動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>では、文字列またはバイナリのルックアップポートとそれに関連するポートが同じ長さである必要があります。ルックアップポート<ポート名>の長さが<長さ>で、関連するポート<ポート名>の長さが<長さ>であるため、Integration Service は両ポートに大きい方を使用しました。
説明：	動的ルックアップトランスフォーメーションは、特定の精度の文字列またはバイナリのルックアップポートを使用します。関連するポートは精度が異なります。Integration Service では、どちらか高い方の精度が両方のポートに使用されます。
ユーザの応答：	ルックアップトランスフォーメーションを編集して、両方のポートで同じ精度を使用してください。
TT_11180	ルックアップキャッシュ<ファイル名>は、動的ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>で使用された複数の一致ポリシーとは異なる一致ポリシーで作成されました。
ユーザの応答：	両方のルックアップトランスフォーメーションで同じ複数一致ポリシーを使用していることを確認します。

TT_11195	警告。ルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>のキャッシュの構築中に、未ソートの入力が見つかりました。インデックスキャッシュの現在のエントリ数は<エントリ数>です。キャッシュは挿入で構築されません。これにより処理に時間がかかり、インデックスキャッシュにさらに容量が必要な場合があります。
説明：	ルックアップトランスフォーメーションの SQL では、Integration Service で予期されていないソート順でデータがソートされてしまいます。SQL 内の ORDERBY 句が原因であるか、ユーザー定義の SQL オーバーライドがポートデータを異なる順序で取得するため、SQL のデータソート順に誤りがあります。
ユーザの応答：	パフォーマンスを向上させるには、SQL を確認し、Integration Service で予期されているソート順でデータを取得するように、その SQL を修正します。
説明：	データベースサーバーと Integration Service とでソート順の設定が一致していません。
ユーザの応答：	パフォーマンス向上のためには、データベースサーバーおよび Integration Service に対して一貫したソート順を設定します。
TT_11204	キャッシュファイル名プレフィックス<プレフィックス>のルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>でパラメータまたは変数を展開中に、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	パラメータファイルにパラメータまたは変数が正しく定義されていることと、パラメータファイル内のパラメータまたは変数の値がパラメータまたは変数のデータタイプと一致することを確認してください。例えば、パラメータファイル内のテキスト文字列には、整数のマッピング変数を設定することはできません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
TT_11209	アップグレードプロセスを完了できませんでした。シーケンスジェネレータートランスフォーメーションのデータタイプが無効です。
説明：	マッピングに、NEXTVAL または CURRVAL 出力ポートのデータタイプが Bigint でないシーケンスジェネレータートランスフォーメーションが存在しています。
ユーザの応答：	マッピングを再度インポートするか、シーケンスジェネレータートランスフォーメーションを再作成してください。
TT_11210	ルックアップテーブル名<ルックアップテーブル名>のルックアップトランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>でパラメータまたは変数を展開中に、エラーが発生しました。
説明：	セッションに、ルックアップテーブル名を定義するマプレット変数またはパラメータが存在しています。Integration Service が、パラメータまたは変数の展開に失敗しました。

ユーザの応答： パラメータファイルに、パラメータおよびルックアップテーブル名の値が存在することを確認してください。マッピング変数を使用している場合は、変数に値があることを確認してください。

第 20 章

U メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [UDT メッセージ, 533](#) ページ
- [UM メッセージ, 538](#) ページ

UDT メッセージ

UDT_50000	データトランスフォーメーションサービス<サービス名>が見つかりません。
説明：	データトランスフォーメーションレポジトリに存在しないデータトランスフォーメーションサービスを実行するように、構造化されていないデータトランスフォーメーションが設定されています。
ユーザの応答：	データトランスフォーメーション Studio からサービスを発行してください。
UDT_50001	出力ファイル名が空です。
説明：	構造化されていないデータトランスフォーメーションの出力タイプはファイルですが、構造化されていないデータトランスフォーメーションはソースデータからファイル名を受け取っていません。構造化されていないデータトランスフォーメーションは、OutputFileName ポートから出力ファイル名を受け取ります。Integration Service は、ファイル名なしでファイルを作成することはできません。
ユーザの応答：	ソースデータに有効な出力ファイル名が含まれていることを確認してください。
UDT_50002	出力精度<精度>が出力長<長さ>未満になっています。
説明：	データトランスフォーメーションサービスの出力の大きさが、出力ポートの精度を超えています。
ユーザの応答：	出力ポートの精度を上げてください。

UDT_50003	エラーしきい値に達しました。
説明:	行エラーの数が、[ストップするまでのエラー数] セッションプロパティで設定されている上限値に達しました。Integration Service は、reader、writer、およびトランスフォーメーションスレッドで発生する致命的でないエラーはカウントしません。
ユーザの応答:	セッションログでエラーを確認してください。ソースデータを修正するか、エラー数の上限を変更してください。
UDT_50004	データトランスフォーメーションエンジンの初期化が失敗しました:<ステータス.エラーコード><ステータス.説明>。
説明:	データトランスフォーメーションエンジンは、データトランスフォーメーションサービスを実行するデータトランスフォーメーションランタイムモジュールです。Integration Service が、データトランスフォーメーションサービスの実行に失敗しました。
ユーザの応答:	Integration Service と同じマシンにデータトランスフォーメーションエンジンがインストールされていることを確認してください。
UDT_50007	無効な出力タイプ:<出力タイプ>。
説明:	構造化されていないデータトランスフォーメーションの [出力タイプ] 属性が無効です。
ユーザの応答:	構造化されていないデータトランスフォーメーションの [UDT 設定] タブを開きます。出力タイプに FILE、BUFFER、または SPLITTING を選択してください。
UDT_50008	出力のフラッシュに失敗しました。
説明:	パイプラインで出力バッファダウンストリームから XML をフラッシュ中にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	システムリソースを調べ、セッションログで他のエラーがないかを確認してください。
UDT_50010	構造化されていないデータトランスフォーメーションにはデフォルトの出力ポートを 1 つだけ指定できます。
説明:	構造化されていないデータトランスフォーメーションには OutputBuffer ポートを 1 つだけ指定できます。
ユーザの応答:	Designer では、OutputBuffer ポートを削除できません。トランスフォーメーションを再作成またはエクスポートし、XML ファイルを編集して、定義をレポジトリに再度インポートしてください。
UDT_50011	構造化されていないデータトランスフォーメーションにはデフォルトの入力ポートを 1 つだけ指定できます。
説明:	構造化されていないデータトランスフォーメーションには InputBuffer ポートを 1 つだけ指定できます。
ユーザの応答:	Designer では、InputBuffer ポートを削除できません。トランスフォーメーションを再作成またはエクスポートし、XML ファイルを編集して、定義をレポジトリに再度インポートしてください。

UDT_50014	構造化されていないデータトランスフォーメーションにはデフォルトの入力ポートが2つ必要です。
説明：	構造化されていないデータトランスフォーメーションは、ファイル出力用に設定されています。出力タイプがファイルの場合、構造化されていないデータトランスフォーメーションは、ソースファイルを InputBuffer ポートから受け取り、出力ファイル名を OutputBuffer ポートから受け取りします。デフォルトの入力ポートの1つが存在しないか、いずれか1つのポートが重複しています。
ユーザの応答：	Designer はデフォルトの入力ポートを作成します。入力ポートの削除または追加はできません。出力タイプを変更して、デフォルトポートを更新するかトランスフォーメーションを再作成することはできません。
UDT_50020	構造化されていないデータオプションのライセンスが有効になっていません。
説明：	構造化されていないデータオプションに、PowerCenter で実行するための有効なライセンスキーがありません。
ユーザの応答：	ライセンスの詳細は、管理者ツールまたは <i>infacmd ShowLicense</i> コマンドを使用して表示できます。構造化されていないデータオプション用に新しい差分ライセンスキーを取得するために、Informatica グローバルカスタマサポートに連絡します。
UDT_50021	行<行番号>の出力データを設定できませんでした。
説明：	構造化されていないデータトランスフォーメーションが、OutputBuffer ポートへのデータの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答：	関連するメッセージのセッションログを確認します。
UDT_50022	指定されたファイル<ファイル名>を開くことができません。
説明：	ファイルが存在しないかファイルの場所が無効なため、データトランスフォーメーションエンジンがソースファイルを開くことができません。
ユーザの応答：	構造化されていないデータトランスフォーメーションは、ファイル名およびパスを InputBuffer ポートからデータトランスフォーメーションエンジンに渡します。ソースデータのファイル名および場所が有効であることを確認してください。
UDT_50023	CM API If_exec_streamer()がステータス<ステータスコード>で失敗しました。
説明：	データトランスフォーメーションストリーマサービスを実行する API 関数が失敗しました。
ユーザの応答：	ステータスコードを調べてエラーを特定してください。
UDT_50024	CM API If_init_streamer_C()がステータス<ステータスコード>で失敗しました。
説明：	データトランスフォーメーションストリーマサービスを実行する API 関数が失敗しました。
ユーザの応答：	ステータスコードを調べてエラーを特定してください。

UDT_50025	CM API If_get_next_output_message()がステータス<ステータスコード>で失敗しました。
説明:	次のデータトランスフォーメーションストリーマメッセージを取得する API 関数が失敗しました。
ユーザの応答:	ステータスコードを調べてエラーを特定してください。
UDT_50026	データトランスフォーメーションポート<ポート名>がグループ<グループ>で見つかりません。
説明:	データトランスフォーメーションサービスは、構造化されていないデータトランスフォーメーションの [リレーショナル階層] タブで定義されたポートにデータを返します。タブに表示される 1 つのグループにポートがありません。
ユーザの応答:	構造化されていないデータトランスフォーメーションで階層出力グループを定義する場合、データトランスフォーメーションプロジェクトで同じ構造を定義する必要があります。データトランスフォーメーションプロジェクトを変更するには、構造化されていないデータトランスフォーメーションからグループ階層スキーマファイルをエクスポートします。データトランスフォーメーションプロジェクトにスキーマをインポートし、プロジェクトを再作成します。
UDT_50027	構造化されていないデータトランスフォーメーションで、データトランスフォーメーショングループ<グループ>が見つかりません。
説明:	データトランスフォーメーションサービスは、構造化されていないデータトランスフォーメーションの [リレーショナル階層] タブで定義されたポートのグループにデータを返します。構造化されていないデータトランスフォーメーションにグループがありません。
ユーザの応答:	構造化されていないデータトランスフォーメーションで階層出力グループを定義する場合、データトランスフォーメーションプロジェクトで同じ構造を定義する必要があります。データトランスフォーメーションプロジェクトを変更するには、構造化されていないデータトランスフォーメーションからグループ階層スキーマファイルをエクスポートします。データトランスフォーメーションプロジェクトにスキーマをインポートし、プロジェクトを再作成します。
UDT_50028	サービス<サービス名>の XSD スキーマが無効です。
説明:	出力グループ階層を記述するスキーマが有効なスキーマでなくなったため、データトランスフォーメーションサービスが失敗しました。
ユーザの応答:	データトランスフォーメーションサービスの作成時に参照したスキーマがデータトランスフォーメーションプロジェクトフォルダで変更されていないことを確認してください。構造化されていないデータトランスフォーメーションの [グループ階層] タブでスキーマを再作成することができます。スキーマをデータトランスフォーメーション Studio にエクスポートしてください。
UDT_50029	サービス<サービス名>のロードに失敗しました。
説明:	データトランスフォーメーションエンジンがデータトランスフォーメーションレポジトリからサービスを実行できませんでした。

ユーザの応答： 構造化されていないデータトランスフォーメーションのサービス名が、データトランスフォーメーションレポジトリの有効なサービス名を参照していることを確認してください。

UDT_50030 **サービス<サービス名>の未知のエラーコード<エラー番号>。**
説明： データトランスフォーメーションサービスが、構造化されていないデータトランスフォーメーションで認識されないステータスコードを返しました。ステータスコードは 1～5 です。

ユーザの応答： データトランスフォーメーションサービスでエラーが発生した場合、データトランスフォーメーションイベントログを表示できます。デフォルトでは、エンジンはログを次の場所に保存します。C:
\\Documents and Settings\\<USER>\\Application Data\\Informatica
\\DataTransformation\\CMReports

UDT_50031 **入力ポート<ポート名>がソースに接続されていません。**
説明： 構造化されていないデータトランスフォーメーションの入力ポートが、マッピングでソースに接続されていません。トランスフォーメーションがソースデータを受け取っていないため、マッピングは無効です。

ユーザの応答： 構造化されていないデータトランスフォーメーションの入力ポートをマッピングでソースに接続してください。

UDT_50033 **サービス<サービス名>のサービス情報が見つかりません。**
説明： サービス名がデータトランスフォーメーションレポジトリに存在しないか、PowerCenter クライアントがインストールされたマシンでデータトランスフォーメーションエンジンが実行していないため、データトランスフォーメーションサービスを実行できません。

ユーザの応答： データトランスフォーメーションがインストールされた ServiceDB フォルダにデータトランスフォーメーションサービスが存在し、データトランスフォーメーションのサーバーコンポーネントが PowerCenter クライアントマシンにインストールされていることを確認してください。

UDT_50034 **トランスフォーメーションでサービス名を空白のままにすることはできません。 [UDT 設定] タブでサービス名を入力してください。**

説明： サービス名属性が構造化されていないデータトランスフォーメーションで空白になっています。サービス名属性には、実行するデータトランスフォーメーションサービスの名前が含まれます。ダイナミックサービス名を有効にしない限り、サービス名を空白にすることはできません。

ユーザの応答： 構造化されていないデータトランスフォーメーションの [UDT 設定] タブで有効なデータトランスフォーメーションサービスを入力してください。データトランスフォーメーションレポジトリにサービスが存在している必要があります。

UM メッセージ

UM_10000	サービスマネージャは、ドメイン特権を読み込むことができませんでした。
説明：	Informatica サービスは適切にインストールされていません。
ユーザの応答：	Informatica サービスの再インストール
UM_10001	ユーザー管理メタデータに整合性がありません。
説明：	ドメイン設定データベースのメタデータに矛盾があります。
ユーザの応答：	<i>infasetup</i> を使用して、バックアップ用 XML ファイルからドメインの設定メタデータを復元します。
UM_10002	ユーザー管理サービスが有効になっていません。
説明：	マスターゲートウェイノード上の Service Manager は動作していません。
ユーザの応答：	Service Manager をリスタートしてください。
UM_10004	Service Manager は、ユーザー<ユーザー名> (<セキュリティドメイン名>セキュリティドメインに所属)を見つけることができませんでした。
説明：	そのユーザーはセキュリティドメイン内に存在しません。
ユーザの応答：	セキュリティドメイン用の有効なユーザー名を入力します。
UM_10013	グループ<グループ> (<セキュリティドメイン名>に所属) には、ドメイン内に定義されていないユーザー<ユーザー名> (<セキュリティドメイン名>に所属) が含まれています。
説明：	グループに対して追加または削除されようとしているユーザーは、PowerCenter ドメイン内に存在しません。
ユーザの応答：	グループに追加またはグループから削除できる、有効なユーザー名を入力してください。あるいは、ユーザーを作成してからグループに追加してください。
UM_10017	ノード<ノード名>に関連付けられたパスワードは無効です。
説明：	ノードに指定されているユーザーパスワードが、ドメイン設定データベース内のパスワードと一致しませんでした。
ユーザの応答：	正しいパスワードでノードを再定義してください。
UM_10018	ノード<ノード名>はドメイン内に定義されていません。
説明：	ドメイン内にノードが定義されていません。
ユーザの応答：	ノード設定を変更するか、またはドメインにノードを追加してください。
UM_10019	ノード<ノード名>は、ドメインに関連付けられていません。
説明：	ノードが関連付けられていません。

ユーザの応答：	ノードを再定義してください。
UM_10020	ユーザー<ユーザー名> (<セキュリティドメイン名>に所属) は、ノード<ノード名>に関連付けられていません。
説明：	ノード設定で指定されたユーザーが、ドメイン設定と一致しません。
ユーザの応答：	ドメインノードでユーザーを変更するか、またはドメインノードと同じユーザーでノードを再定義してください。
UM_10021	ノード<ノード名>のホスト名が、ノード設定とドメイン設定とで矛盾しています。
説明：	ノード設定が正しくありません。
ユーザの応答：	ノードを再定義してください。
説明：	ノードが 2 回定義されています。
ユーザの応答：	異なる名前のノードを作成してください。
UM_10022	ノード<ノード名>のポート番号が、ノード設定とドメイン設定とで矛盾しています。
説明：	ノード設定が正しくありません。
ユーザの応答：	ノードを再定義してください。
説明：	ノードが 2 回定義されています。
ユーザの応答：	異なる名前のノードを作成してください。
UM_10023	ノード<ノード名>のゲートウェイ設定が、ノード設定とドメイン設定とで矛盾しています。
説明：	ゲートウェイノードを、ドメインプロパティとノードプロパティで設定しています。一方でゲートウェイードとして設定し、もう一方でワーカーノードとして設定しています。
ユーザの応答：	2つの場所でノード設定を同じ設定にするようにノードをゲートウェイノード、またはワーカーノードのどちらかに設定して、ドメインプロパティまたはノードプロパティを更新してください。
UM_10024	ユーザー名、パスワード、またはドメイン名の文字が UTF-16LE に準拠していないため、Service Manager が資格情報を暗号化できません。
説明：	ユーザー名、パスワード、またはドメイン名に、UTF-16LE に準拠していない文字が含まれています。
ユーザの応答：	ユーザー名、パスワード、およびドメイン名に含まれている文字がすべて、UTF-16LE に準拠していることを確認してください。
UM_10025	Service Manager は、グループ<グループ> (<セキュリティドメイン名>セキュリティドメインに所属)を見つけることができませんでした。
説明：	そのグループはセキュリティドメイン内に存在しません。
ユーザの応答：	セキュリティドメイン用の有効なグループ名を入力してください。

UM_10029	サービス<サービス名>は利用できません。
説明:	アプリケーションサービスはドメイン内に存在しません。
ユーザの応答:	ドメイン内でアプリケーションサービスを作成してください。
説明:	アプリケーションサービスが使用不可になっているか、アプリケーションサービスのコンテンツ、ユーザー、またはグループがアップグレードされていません。
ユーザの応答:	アプリケーションサービスを有効にするか、アプリケーションサービスのコンテンツ、ユーザー、またはグループをアップグレードしてください。
説明:	リポジトリサービスが排他モードで実行されています。
ユーザの応答:	リポジトリサービスをノーマルモードで実行します。
UM_10032	Service Manager がサービス<サービス名>から特権をロードできませんでした。
説明:	アプリケーションサービスはドメイン内に存在しません。
ユーザの応答:	ドメイン内でアプリケーションサービスを作成してください。
説明:	アプリケーションサービスが使用不可になっているか、アプリケーションサービスのコンテンツ、ユーザー、またはグループがアップグレードされていません。
ユーザの応答:	アプリケーションサービスを有効にするか、アプリケーションサービスのコンテンツ、ユーザー、またはグループをアップグレードしてください。
説明:	リポジトリサービスが排他モードで実行されています。
ユーザの応答:	リポジトリサービスをノーマルモードで実行します。
UM_10034	Service Manager がセキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のユーザー<ユーザー名>を認証できませんでした:<エラーメッセージ>
説明:	Service Manager はユーザーを認証できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
UM_10040	サービス<サービス名>に対する特権<特権>が存在しません。
説明:	ドメインまたはアプリケーションサービス用の特権がありません。
ユーザの応答:	ドメインまたはアプリケーションサービスに対する有効な特権を入力します。
UM_10041	セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>は、LDAP サーバーと同期化されています。同期が完了するまで待機してから、アクセスしてください。
説明:	Service Manager は、セキュリティドメインのユーザーおよびグループのリストを LDAP ディレクトリサービスのユーザーおよびグループのリストと同期化しています。
ユーザの応答:	同期が完了してから、セキュリティドメインにアクセスします。

UM_10042	特権パス<特権パス>に対する特権が存在しません。
説明:	特権パスに特権が存在しません。
ユーザの応答:	ドメインまたはアプリケーションサービス用の、有効な特権名および特権パスを入力してください。
UM_10043	サービスタイプ<サービスタイプ>が存在しません。
説明:	サービスタイプが無効です。
ユーザの応答:	有効なドメインまたはアプリケーションサービスタイプを入力してください。
UM_10046	インポートされたグループ<グループ>は、ドメインに存在しないセキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のユーザー<ユーザー名>を参照しています。
説明:	インポートされた XML ファイルは無効です。
ユーザの応答:	新しい XML ファイルからユーザーおよびグループをインポートしてください。XML ファイルをインポートする前に編集しないでください。
UM_10053	セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>を作成できません。セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>は、内部使用のために予約されています。
説明:	Native という名前の LDAP セキュリティドメインを作成できません。
ユーザの応答:	LDAP セキュリティドメイン用に別の名前を入力します。
UM_10059	認証トークンが無効なため、認証は失敗しました。
説明:	ユーザーアカウントの認証トークンが無効です。
ユーザの応答:	アプリケーションをいったんログアウトしてから再度ログインします。
UM_10060	エラー<エラーメッセージ>のため、LDAP サービスからユーザーに対してクエリーを実行しているときにエラーが発生しました。
説明:	Service Manager が、LDAP ディレクトリサービスからユーザーをインポートできません。
ユーザの応答:	LDAP ディレクトリサービスからのエラーメッセージを確認します。
UM_10061	エラー<エラーメッセージ>のため、LDAP サービスからグループに対してクエリーを実行しているときにエラーが発生しました。
説明:	Service Manager が、LDAP ディレクトリサービスからグループをインポートできません。
ユーザの応答:	LDAP ディレクトリサービスからのエラーメッセージを確認します。
UM_10082	Service Manager が、ユーザーをサービス<サービス名>に追加できませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明:	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。

ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10083	Service Manager が、 グループをサービス<サービス名>に追加できませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明：	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。
ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10084	Service Manager が、 ユーザーをサービス<サービス名>から削除できませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明：	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。
ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10085	Service Manager が、 グループをサービス<サービス名>から削除できませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明：	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。
ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10087	Service Manager が、 ユーザーとグループをサービス<サービス名>から同期させることができませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明：	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。
ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10088	Service Manager が、 ユーザーをサービス<サービス名>に追加できませんでした。サービスのユーザーおよびグループはドメインと同期されていません。
説明：	アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループは、ドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期されていません。
ユーザの応答：	Service Manager は、アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループのリストをドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期させます。Service Manager が同期を完了するまで待つか、Service Manager を即座に同期させるためにアプリケーションサービスをリスタートします。
UM_10089	Service Manager が、 グループをサービス<サービス名>に追加できませんでした。サービスのユーザーおよびグループはドメインと同期されていません。
説明：	アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループは、ドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期されていません。

ユーザの応答：	Service Manager は、アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループのリストをドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期させます。Service Manager が同期を完了するまで待つか、Service Manager を即座に同期させるためにアプリケーションサービスをリスタートします。
UM_10090	Service Manager が、 ユーザーをサービス<サービス名>から削除できませんでした。サービスのユーザーおよびグループはドメインと同期されていません。
説明：	アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループは、ドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期されていません。
ユーザの応答：	Service Manager は、アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループのリストをドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期させます。Service Manager が同期を完了するまで待つか、Service Manager を即座に同期させるためにアプリケーションサービスをリスタートします。
UM_10091	Service Manager が、 グループをサービス<サービス名>から削除できませんでした。サービスのユーザーおよびグループはドメインと同期されていません。
説明：	アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループは、ドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期されていません。
ユーザの応答：	Service Manager は、アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループのリストをドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期させます。Service Manager が同期を完了するまで待つか、Service Manager を即座に同期させるためにアプリケーションサービスをリスタートします。
UM_10092	Service Manager が、 セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のユーザー<ユーザー名>の特権を、サービス<サービス名>に対して更新できませんでした。サービスのユーザーおよびグループはドメインと同期されていません。
説明：	アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループは、ドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期されていません。
ユーザの応答：	Service Manager は、アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループのリストをドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期させます。Service Manager が同期を完了するまで待つか、Service Manager を即座に同期させるためにアプリケーションサービスをリスタートします。
UM_10093	Service Manager が、 セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のユーザー<ユーザー名>の特権を、サービス<サービス名>に更新できませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明：	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。

ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10094	Service Manager が、セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のグループ<グループ>の特権を、サービス<サービス名>に対して更新できませんでした。サービスのユーザーおよびグループはドメインと同期されていません。
説明：	アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループは、ドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期されていません。
ユーザの応答：	Service Manager は、アプリケーションサービスリポジトリ内のユーザーとグループのリストをドメイン設定データベース内のユーザーとグループと同期させます。Service Manager が同期を完了するまで待つか、Service Manager を即座に同期させるためにアプリケーションサービスをリスタートします。
UM_10095	Service Manager が、セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のグループ<グループ>の特権を、サービス<サービス名>に対して更新できませんでした。エラー: <エラーメッセージ>
説明：	Service Manager がアプリケーションサービスと通信できません。
ユーザの応答：	アプリケーションサービスからのエラーメッセージを確認してください。
UM_10096	ライセンスされた Metadata Manager の最大ユーザー数を超えるため、要求された操作を実行できません: [<ユーザー数>]
説明：	Metadata Manager Service に割り当てられたライセンスオブジェクトにより、Metadata Manager Service に割り当て可能なユーザー数が決まります。Metadata Manager Service には、既に最大数のユーザーが割り当てられています。
ユーザの応答：	Metadata Manager Service から既存のユーザーを削除してから、他のユーザーをサービスに割り当ててください。Metadata Manager Service に割り当て可能なユーザー数を増やすには、Informatica Global Customer Support から新しいライセンスファイルを入手してください。
UM_10097	Metadata Manager ユーザーカウントエンフォースメントが有効化されているときには、グループに Metadata Manager 権限またはロールがないため、要求された操作を実行できません。
説明：	Metadata Manager の権限またはロールをグループに追加しようとしました。しかし、Metadata Manager Service に割り当て済みのライセンスされたユーザー数を検証するため、Metadata Manager Service のライセンスオブジェクトが有効になっています。ライセンスされたユーザー数を検証するためにライセンスオブジェクトが有効になっていると、Metadata Manager の特権またはロールを管理者ツールのグループに割り当てることはできません。
ユーザの応答：	なし。

UM_10098	Reporting Service<サービス名>は、80 文字を超える username@securitydomain<名前>の値をサポートしないので、要求された操作を実行できません。
説明：	Data Analyzer は、ユーザーアカウント名とセキュリティドメインを使用して、 <i>UserName@SecurityDomain</i> 形式のユーザーアカウント名の長さを決定します。Service Manager は、ユーザー名、@記号、セキュリティドメインの組合せが 80 文字を超えると、Reporting Service のユーザーに特権またはロールを割り当てることができません。
ユーザの応答：	ユーザー名、@記号、セキュリティドメインの組合せが 80 文字未満になるように、Data Analyzer のユーザーのユーザー名またはセキュリティドメイン名を編集してください。
UM_10099	セキュリティドメイン<セキュリティドメイン名>内のユーザー<ユーザー名>は、自分自身のアカウントを無効化できません。
説明：	自分自身のユーザーアカウントは無効化できません。
ユーザの応答：	別のユーザーアカウントを選択して無効にします。 別のユーザーとしてログインし、自分自身のユーザーアカウントを無効にします。
UM_100100	Service Manager が、<セキュリティドメイン名>に属するユーザー<ユーザー名>の認証に失敗しました。パスワードが指定されていません。
説明：	Service Manager では、LDAP ディレクトリサービスで匿名モードの空白のパスワードが許可されている場合であっても、LDAP ユーザーはパスワードを使用して PowerCenter アプリケーションにログインする必要があります。
ユーザの応答：	パスワードを使用してログインします。
UM_100102	ユーザー<user name>用に指定された作成値は、有効な期間内に使用されませんでした。
説明：	作成値を使用できる期間の有効期限が切れました。
ユーザの応答：	新しい作成値を指定して、要求を再送信します。

第 21 章

V メッセージコード

- [VAR メッセージ, 546 ページ](#)

VAR メッセージ

VAR_27001	エラー: <セッションパラメータ/マッピングパラメータタイプ>: <名前>からそれ自体に戻る再帰的参照があります。<セッションパラメータ/マッピングパラメータタイプ>: <名前>の初期値を解決する際にエラーが検出されました。
説明:	他の変数を参照する際に、Designer で指定したマッピング変数の初期値に循環依存性がありました。
ユーザの応答:	初期値がパラメータファイルで定義されている場合は、そのセッションに関連するパラメータファイルを編集します。データタイプと、それに対応するデータで互換性があるかどうかを検査してください。 初期値がパラメータファイルで定義されていない場合は、マッピングに入って、[パラメータおよび変数] ダイアログボックスで初期値を編集します。
VAR_27002	<展開する文字列>に対して参照を展開する際にエラーが発生しました。
説明:	セッション実行前/後に実行されるシェルコマンドなどのソースファイルを展開する際に、Integration Service でエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログで以前のメッセージを調べて詳細を確認します。
VAR_27003	<変数名>の初期値に対して参照を展開する際にエラーが発生しました。
説明:	セッション実行前/後に実行されるシェルコマンドなどのソースファイルの初期値を展開する際に、Integration Service がエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログで以前のメッセージを調べて詳細を確認します。
VAR_27004	内部エラー: 異なったデータタイプのデータに対して集計動作が要求されています。
説明:	内部エラー。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27005	内部エラー: 文字列あるいは時間データタイプ値で COUNT 動作を実行することはできません。
説明：	マッピング変数 COUNT 値に不一致のデータタイプがあります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27010	内部エラー: <変数>: <名前>が複数回初期化されています。
説明：	内部エラー。Integration Service が同じ変数を 2 回初期化しようとしました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27017	内部エラー: <変数型>ではバイナリデータタイプはサポートされていません。
説明：	リポジトリに矛盾が生じている可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27018	エラー: 名前<変数名> (トランスフォーメーション<トランスフォーメーション名>) のマッピングパラメータまたは変数を見つけることができません。
説明：	Integration Service が、宣言されていないパラメータまたは変数を式で参照しています。
ユーザの応答：	Designer でパラメータまたは変数を宣言します。
VAR_27026	エラー: <変数>: <名前>に対する初期値がありません。
説明：	Integration Service は、指定された変数の初期文字列値をセッションパラメータで見つけることができません。
ユーザの応答：	パラメータファイルに初期値を追加します。
VAR_27030	エラー: 統合後カウント値ゼロ未満。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27032	エラー: カウント集計型マッピング変数: <名前>の初期値をゼロ未満にすることはできません。
説明：	集計型マッピング変数の初期は、負の値であってはなりません。
ユーザの応答：	<p>値を正の整数に変更してください。初期値がパラメータファイルで定義されている場合は、そのセッションに関連するパラメータファイルを編集します。</p> <p>初期値がパラメータファイルで定義されていない場合は、マッピングに入って、[パラメータおよび変数] ダイアログボックスで初期値を編集します。</p>

VAR_27033	内部エラー: <数値>に対するサーバー変数名を解決できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27034	内部エラー: サーバー変数<名前>に対するデータ値を解決することができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27035	内部エラー: サーバー変数<名前 (\$PMSession エラーしきい値、\$PMSession ログカウント)>に対する整数データ値を解決できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27036	内部エラー: サーバー変数<名前>に対する文字列データ値を解決することができません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27037	内部エラー: 異なったデータタイプを持つデータに対してコピー動作が要求されています。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27038	エラー: ファイルまたはディレクトリパス用の<サービスプロセス変数>: <ファイルパス型>は、ファイルまたはディレクトリパス用ではない<変数>: <名前>を参照できません。
説明:	サービスプロセス変数は、ファイルまたはディレクトリパス型に従っていない他の変数を参照できません。
ユーザの応答:	変数を、ファイルまたはディレクトリパス型の変数に変更してください。
VAR_27039	エラー: ファイルパスまたはディレクトリパスに対応していない<変数>: <ファイルパス型>は、参照できません。
説明:	サービスプロセス変数は、ファイルパスまたはディレクトリパスを含む他の変数を参照できません。
ユーザの応答:	ファイルまたはディレクトリパス型の変数を元の変数名に変更してください。
VAR_27040	エラー: セッション<セッション名>に対して既存の永続マッピング変数値をリポジトリから削除するのに失敗しました。
説明:	内部エラー。Integration Service がマッピング変数値をリポジトリから削除できません。

ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27041	エラー: セッション<セッション名>用のマッピング変数値をリポジトリに保存できませんでした。
説明：	内部エラー。Integration Service がマッピング変数値をリポジトリに挿入できません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27042	マッピング変数<名前>の最終値を取得する際にエラーが発生しました。この変数に対する persisted 値の保存がスキップされました。
説明：	内部エラー。Integration Service は、マッピング変数の最終値を解決して保存することができませんでした。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27043	エラー: データ値のオーバーフローあるいはデータが大きすぎます。
説明：	Integration Service は、リポジトリに最終値を保存する前にデータが有効かどうかをチェックします。データ値がオーバーフローしました。
ユーザの応答：	必要であれば、変数/パラメータの精度を変更してください。
VAR_27044	エラー: NULL データ値を持つことはできません。
説明：	Integration Service は、リポジトリにマッピング変数の最終値を保存する前にデータが有効かどうかを確認する必要があります。データ値が NULL です。
ユーザの応答：	データセットを確認してください。マッピング変数値が NULL でないことを確認してください。
VAR_27046	マッピング変数<名前>に対して最後に保存されたタイムスタンプ<日付/時刻の値>の解析中にエラーが発生しました。リポジトリの persisted 値が無視されます。
説明：	内部エラー。リポジトリ内の変数のタイムスタンプが無効なため、Integration Service はタイムスタンプが記録された永続値を無視しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27047	最後に保存されたタイムスタンプ<日付/時間値>(マッピング変数<名前>の永続値)の解析中にエラーが発生しました。リポジトリの persisted 値が無視されます。
説明：	内部エラー。リポジトリ内の永続値のタイムスタンプが無効なため、Integration Service はタイムスタンプが記録された永続値を無視しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

VAR_27053	互換性のないデータタイプ変換のエラー。
説明:	別の変数を参照する値には、互換性のないデータタイプがあるため変換できません。
ユーザの応答:	初期値がパラメータファイルで定義されている場合は、そのセッションに関連するパラメータファイルを編集します。 初期値がパラメータファイルで定義されていない場合は、マッピングに入って、[パラメータおよび変数] ダイアログボックスで初期値を編集します。
VAR_27054	初期データ値を<変数>: <名前>に割り当てる際にエラーが発生しました。
説明:	以前のメッセージを参照して詳細を確認してください。
ユーザの応答:	データタイプまたは初期値を修正してください。
VAR_27055	エラー<マッピング変数またはパラメータ名>: データ変換エラー。
説明:	Integration Service で、マッピング変数/パラメータの値に対するデータ変換エラーを検出しました。
ユーザの応答:	初期値がパラメータファイルで定義されている場合は、そのセッションに関連するパラメータファイルを編集します。 初期値がパラメータファイルで定義されていない場合は、マッピングに入って、[パラメータおよび変数] ダイアログボックスで初期値を編集します。
VAR_27056	<データ値>の変換中にデータ変換エラーが発生しました。
説明:	別の変数を参照する値には、互換性のないデータタイプがあるため変換できません。
ユーザの応答:	初期値がパラメータファイルで定義されている場合は、そのセッションに関連するパラメータファイルを編集します。 初期値がパラメータファイルで定義されていない場合は、マッピングに入って、[パラメータおよび変数] ダイアログボックスで初期値を編集します。
VAR_27057	<データ値>の変換で、データ値がオーバーフローしたか大きすぎます。
説明:	Integration Service は、リポジトリに最終値を保存する前にデータが有効かどうかをチェックします。データ値がオーバーフローしました。
ユーザの応答:	必要であれば、変数/パラメータの精度を変更してください。
VAR_27061	エラー: <ワークフロー/ワークレット><名前>で参照される名前<名前>の<ワークフロー/ワークレット>変数が見つかりません。
説明:	ワークフローまたはワークレットの式に、宣言されていない変数が含まれています。変数名を誤って式に指定した可能性があります。
ユーザの応答:	ワークフローまたはワークレットの式で変数名を確認してください。

VAR_27062	注意パラメータファイル<名前>に、<ワークフロー/ワークレット><名前>およびフォルダ<名前>のセクションが見つかりません。
説明：	パラメータファイルに、指定のワークフローまたはワークレットに対するセクションが含まれていません。
ユーザの応答：	パラメータファイルを確認してください。パラメータファイルで、ワークフローまたはワークレットのセクションを作成するか、フォルダ名、ワークフロー名、ワークレット名を修正してください。
説明：	フォルダ名にピリオド文字（.）が含まれています。Integration Service では、パラメータファイルを使ってワークフローを実行するときに、フォルダ、ワークフロー、およびセッションの名前を修飾するためにピリオド文字（.）を使用します。フォルダ名にピリオド（.）が含まれていると、Integration Service が名前を正しく修飾できなくなり、そのワークフローは失敗します。
ユーザの応答：	フォルダ名をチェックして、ピリオドが含まれていないことを確認します。フォルダ名にピリオドが含まれている場合は、マッピングとワークフローを別のフォルダにデプロイします。
VAR_27064	エラー: <名前>の<ワークフロー/ワークレット>変数値をリポジトリに保存するのに失敗しました。
説明：	内部エラー。Integration Service は、永続ワークフロー変数またはワークレット変数の値をリポジトリに書き込むのに失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27067	<ワークフロー/ワークレット>変数<名前>に対して最後に保存されたタイムスタンプ<日付/時刻の値>の解析中に、エラーが発生しました。リポジトリの persisted 値は無視されません。
説明：	内部エラー。Integration Service は、指定のワークフロー変数またはワークレット変数に対してタイムスタンプ値を渡すのに失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27068	<ワークフロー/ワークレット>変数<名前>の永続値に対して最後に保存されたタイムスタンプ<日付/時刻の値>の解析中に、エラーが発生しました。リポジトリの persisted 値は無視されます。
説明：	内部エラー。Integration Service は、指定のワークフロー変数またはワークレット変数の永続値に対してタイムスタンプ値を渡すのに失敗しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27069	ワークフロー変数<名前>に対する最終値を取得する際に、エラーが発生しました。この変数に対する persisted 値の更新がスキップされました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

VAR_27072	エラー: 組み込みワークフロー変数<名前>に対する上書き値の設定が、正しくありません。
説明:	パラメータファイルで組み込みワークフロー変数の値を上書きしようとした。これは許可されていません。
ユーザの応答:	パラメータファイルから変数を削除するか、式でユーザー定義のワークフロー変数を使用してください。
VAR_27073	内部エラー: <変数型>では 10 進データタイプはサポートされていません
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27075	エラー: 値が NULL の<変数/パラメータ型><変数/パラメータ名>は、参照できません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
VAR_27079	警告: <変数型>: <変数名>、NULL 上書き値が無効です。上書き値が空の文字列に設定されています。
説明:	パラメータファイルでマッピング変数を NULL に設定しましたが、変数は NULL 値を持つことができません。Integration Service は、変数値を空文字列にリセットします。
ユーザの応答:	パラメータファイルで変数の値を確認してください。NULL 以外の値に設定してください。
VAR_27086	<ワークフロー/セッション名>の指定のパラメータファイル<ファイル名>が見つかりません。
説明:	Integration Service がパラメータファイルを見つけられませんでした。
ユーザの応答:	<i>pmcmd</i> コマンドライン、ワークフロープロパティ、またはセッションプロパティで指定された場所にパラメータファイルが存在することを確認してください。パラメータファイル名の綴りが正しいことを確認してください。
VAR_27097	エラー: <ワークフロー/セッション名>用のパラメータファイル<ファイル名>からの行の読み込みに失敗しました。
説明:	Integration Service がパラメータファイルを読み取れませんでした。
ユーザの応答:	Informatica Services を開始するように設定したユーザーにパラメータファイルディレクトリの読み込み権限があることを確認してください。パラメータファイルが有効であることを確認してください。

第 22 章

W メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [WEBM メッセージ, 553 ページ](#)
- [WRT メッセージ, 556 ページ](#)
- [WSC メッセージ, 580 ページ](#)
- [WSH メッセージ, 583 ページ](#)
- [WSP メッセージ, 592 ページ](#)

WEBM メッセージ

WEBM_1001	webMethods Broker への接続が失敗しました。
説明：	Integration Service が webMethods Broker に接続できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_1002	webMethods Broker への再接続に失敗しました。
説明：	Integration Service が webMethods Broker に再接続できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_1003	webMethods Broker からの切断に失敗しました。
説明：	Integration Service が webMethods Broker から切断できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_1004	クライアント状態の維持オプションは設定されていますが、クライアント ID がアプリケーション接続<アプリケーション接続名>で指定されていません。
説明：	指定の webMethods アプリケーション接続で、[クライアント状態の維持] オプションが選択されています。しかし、クライアント ID が指定されていません。
ユーザの応答：	[クライアント状態の維持] オプションが選択されている場合、クライアント ID の値を設定してください。

WEBM_1006	Broker からの例外: <webMethods Broker 名>。
説明:	Integration Service が webMethods Broker からのエラーを検出しました。
ユーザの応答:	詳細は、webMethods のエラーメッセージに示されています。
WEBM_2001	webMethods Broker からのドキュメントの取得に失敗しました。
説明:	Integration Service が webMethods ドキュメントを読み取れませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2002	webMethods Broker へのドキュメントの受領確認に失敗しました。
説明:	Integration Service が、ソースから読み取ったドキュメントの受領確認に失敗しました。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2003	受領済みドキュメントの処理に失敗しました。
説明:	Integration Service が、ソースから読み取ったドキュメントを処理できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2004	クライアントグループには、ドキュメントタイプ<ドキュメントタイプ>にサブスクライブする権限がありません。
説明:	Integration Service がソースから webMethods ドキュメントを読み取れませんでした。このドキュメントは、webMethods アプリケーション接続に指定されたクライアントグループがサブスクライブ権限を持っていないドキュメントタイプに属しています。
ユーザの応答:	このドキュメントタイプの webMethods ドキュメントを受信するには、そのクライアントグループがこのタイプのドキュメントを受信できるように webMethods クライアントを設定します。
WEBM_2005	ソース<ソース名>はメッセージを受信するように設定されていますが、クライアント ID がアプリケーション接続<アプリケーション接続名>で指定されていません。
説明:	これは警告メッセージです。配信/受信モードでドキュメントを受信するときはこのセッションを設定します。しかし、セッションプロパティの webMethods ソース定義では、アプリケーション接続にクライアント ID が指定されていません。
ユーザの応答:	クライアント ID の値は、webMethods アプリケーション接続プロパティで設定することができます。

WEBM_2010	Reader は一致しないドキュメントタイプ<ドキュメントタイプ>のドキュメントを受領したため拒否しました:<ドキュメント>。
説明:	Integration Service が、ソース定義内のドキュメントタイプと一致しないドキュメントを読み取りました。ドキュメントが拒否されています。
ユーザの応答:	なし。
WEBM_2011	リカバリキャッシュへのドキュメントの格納に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service はソースから読み取ったドキュメントをリカバリキャッシュに保存することができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2012	リカバリキャッシュからドキュメントを取得できませんでした:<エラーメッセージ>。
説明:	リカバリセッション中に、Integration Service はリカバリキャッシュからドキュメントを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2013	リカバリキャッシュから取得したデータは有効な webMethods ドキュメントではありません。
説明:	リカバリセッション中に、Integration Service はリカバリキャッシュからデータを読み取りましたが、これは webMethods ドキュメントではありません。リカバリキャッシュが変更された可能性があります。その結果、リカバリセッションが失敗しました。
ユーザの応答:	セッションを返してください。
WEBM_2014	ドキュメントを格納するリカバリキャッシュの作成に失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がリカバリキャッシュを作成できませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2015	ドキュメントを復元するリカバリキャッシュのオープンに失敗しました:<エラーメッセージ>。
説明:	リカバリセッション中に、Integration Service はリカバリキャッシュを開くことができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_2016	リカバリ用のキャッシュフォルダが指定されていません。
説明:	セッションはリカバリ用に設定されていますが、リカバリキャッシュフォルダが指定されていません。
ユーザの応答:	リカバリキャッシュフォルダの値をセッションプロパティに指定してください。

WEBM_2017	リカバリ用のキャッシュフォルダ<リカバリキャッシュ>の初期化に失敗しました。
説明：	セッションはリカバリ用に設定されていますが、指定のリカバリキャッシュフォルダが存在していません。Integration Service がセッションを初期化できませんでした。
ユーザの応答：	リカバリキャッシュフォルダのディレクトリを作成します。
WEBM_3001	データ行の処理に失敗しました。
説明：	Integration Service が webMethods ドキュメントを処理できませんでした。
ユーザの応答：	詳細については追加のエラーメッセージを参照してください。
WEBM_3002	フィールド<フィールド名>のデータ<データ>が無効です。
説明：	指定フィールドのデータがフィールドのデータタイプと一致しません。例えば、フィールドのデータは string ですが、フィールドのデータタイプが Boolean です。
ユーザの応答：	フィールドのデータがフィールドのデータタイプと一致していることを確認してください。
WEBM_3003	フィールド<フィールド名>のデータ変換エラーです。
説明：	Integration Service が、指定フィールドのデータを変換できませんでした。例えば、フィールドのデータタイプは integer ですが、フィールドのデータは範囲外です。
ユーザの応答：	フィールドのデータが適切な範囲と精度であることを確認してください。
WEBM_3005	クライアントグループにはドキュメントタイプ<ドキュメントタイプ>を配信する権限がありません。
説明：	Integration Service は指定されたドキュメントタイプのターゲットにドキュメントを書き込もうとしました。しかし、ターゲットの webMethods アプリケーション接続で指定されたクライアントグループには、このタイプのドキュメントを発行する権限がありません。
ユーザの応答：	このドキュメントタイプの webMethods ドキュメントを発行するには、そのクライアントグループがこのタイプのドキュメントを発行できるように webMethods クライアントを設定します。

WRT メッセージ

WRT_8000	テーブルの処理中にエラーが発生しました。
説明：	データベースがターゲットテーブルへの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するエラーメッセージを確認してください。

WRT_8001	データベースに接続する際にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service がターゲットデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答:	正しい情報でログインしてください。ユーザー名およびパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
WRT_8004	writer の初期化が失敗しました<エラーメッセージ>。writer を終了します。
説明:	Integration Service がターゲットデータベースへの接続に失敗しました。ログインが正しく行われていない可能性があります。
ユーザの応答:	正しい情報でログインしてください。ユーザー名およびパスワードは大文字と小文字が区別される場合があります。
説明:	Integration Service が、エラー/出力/セッションログファイルのうちのいずれかに対するアクセス権を持っていません。
ユーザの応答:	PowerCenter 管理者に依頼して、Integration Service を実行するユーザーの書き込み特権を確認してもらいます。
説明:	ターゲットデータベースに存在しないターゲットテーブルまたはターゲットデータベースで正しく更新されていないターゲットテーブルがマッピングに含まれています。
ユーザの応答:	ターゲットデータベースのテーブルが適切であるか確認してください。必要に応じて、テーブルの作成または更新を行ってください。
WRT_8012	writer 実行: ターゲットに対してデータが順序どおりになっていません。終了します。
説明:	マッピングに指定したロード順条件に違反しています。これは内部エラーです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8019	テーブル<テーブル名>のプライマリキーとしてマークされたカラムがありません。
説明:	指定のターゲットテーブルのプライマリキーが見つからないため、Integration Service が削除操作を実行できません。
ユーザの応答:	Target Designer で、ターゲットテーブル定義にプライマリキーを指定してから、SQL の生成と実行を行います。
WRT_8020	テーブル<テーブル名>のプライマリキーとしてマークされたカラムがありません。
説明:	指定のターゲットテーブルのプライマリキーが見つからないため、Integration Service が更新操作を実行できません。
ユーザの応答:	Target Designer で、ターゲットテーブル定義にプライマリキーを指定してから、SQL の生成と実行を行います。
WRT_8023	ターゲットテーブル<ターゲット名>を切り詰める際にエラーが発生しました.<データベースエラー文字列>。
説明:	ターゲットテーブルを切り詰められませんでした。

ユーザの応答：	詳細については、データベースエラー文字列を調べてください。
WRT_8028	ターゲット<ターゲット名>に対して<ローダタイプ>外部ローダプロセスを派生する際に、エラー<エラー番号>が発生しました。
説明：	外部ローダプロセスを派生することができませんでした。
ユーザの応答：	UNIX では errno.h、Windows では winerror.h のエラーコードを確認してください。
WRT_8031	名前付きパイプ<出力ファイル名>のリンク解除中に、エラー<エラー番号>が発生しました。
説明：	UNIX 上の Integration Service が、外部ロードで使用している指定パイプのリンクを解除できませんでした。
ユーザの応答：	errno.h のエラーコードを確認します。
WRT_8032	外部ローダーエラー：
説明：	<p>外部ローダに関連するエラーが発生しました。このエラーと共に出力された追加情報を確認してください。以下のようなメッセージが追加出力されます。</p> <p>[Oracle または Sybase] ローダ情報の取得中にエラーが発生しました。</p> <p>外部ローダプロセスの実行中にエラーが発生しました。</p> <p>制御ファイルの生成中にエラーが発生しました。</p> <p>制御ファイルを開く際にエラーが発生しました。</p>
ユーザの応答：	<p>ローダ情報が正しく入力されているか確認してください。</p> <p>Oracle で、入力されたローダ実行名が正しいことを確認し、パスに実行ディレクトリがあることを確認してください。ユーザー名、パスワード、および接続文字列が正しいかどうか確認してください。</p> <p>外部ローダ接続の設定時に、フィールドすべてに値が入っているかどうか確認してください。</p> <p>出力ファイルの生成先のディレクトリに対する権限を確認してください。</p>
WRT_8046	外部ローダ<ハンドル=プロセス ID>の完了確認中に、エラー<Windows システムエラー番号>が発生しました。
説明：	外部ローダの完了確認中に、Windows システムがエラーを検出しました。
ユーザの応答：	Windows システムのエラーコードやログを確認してください。
WRT_8047	エラー: 外部ローダプロセス<プロセス ID>がエラー<終了エラー番号>で終了しました。
説明：	外部ローダプロセスが異常終了しました。
ユーザの応答：	データベース外部ローダのマニュアルでエラーコードを確認してください。

WRT_8048	終了した外部ローダ [ハンドル=<プロセス ID>] の終了状態を取り出す際に、エラー<Windows システムエラー番号>が発生しました。
説明:	外部ローダの終了コードを取得しようとした際に、Windows システムがエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Windows システムのエラーコードやログを確認してください。
WRT_8049	エラー: 外部ローダプロセス<プロセス ID>は、シグナル<UNIX シグナル番号>を受信したため終了しました
説明:	UNIX 上の外部ローダが、UNIX 信号を受信したため終了しました。
ユーザの応答:	/usr/include/sys/signal.h にある signal.h を参照して、UNIX シグナル番号を確認してください。
WRT_8053	注意ロード前のストアドプロシージャの実行中にエラーが発生しました。セッション<セッション名>ユーザー名<ユーザー名>エラー<データベースエラーメッセージ>。
説明:	ロード前ストアドプロシージャの実行中にエラーが発生しました。
ユーザの応答:	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8058	セッションの不良 (拒否) ファイル<不良ファイル名>を開く際に、エラー<システムエラー番号>が発生しました。
説明:	セッションの初期化中に、オペレーティングシステムエラーにより Integration Service が指定の拒否ファイルを開けませんでした。
ユーザの応答:	Windows 上の Integration Service の場合は、Windows のヘルプで指定のシステムエラー番号を確認します。 UNIX 上の Integration Service の場合は、/usr/include/sys/errno.h ファイルでエラーの内容を確認します。エラーの説明は、UNIX のマニュアルに記載されています。
WRT_8059	Writer の初期化が失敗しました [出力ファイルの初期化に失敗しました。] Writer を終了します。
説明:	フラットファイルターゲットでのセッションの初期化時に、Integration Service が出力ファイルを初期化できませんでした。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8060	writer の初期化が失敗しました [外部ローダ情報の取得に失敗しました]。writer を終了します。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8062	Writer の初期化が失敗しました [外部ローダー制御ファイルの生成に失敗しました]。writer を終了します。
説明:	外部ローダー制御ファイルの生成時にセッションが失敗しました。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。

WRT_8063	Writer の初期化が失敗しました [外部ローダーの起動に失敗しました]。writer を終了します。
説明:	外部ローダ実行ファイルが存在しない、あるいは外部ローダプログラムの実行権限がない可能性があります。
ユーザの応答:	外部ローダ実行ファイルがあるかどうか、および外部ローダ実行ファイルの実行権限があるかどうかを確認してください。必要な権限がない場合は、システム管理者に連絡してください。
説明:	オペレーティングシステムのリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8064	セッション出力ファイル<出力ファイル名>を開く際に、エラー<システムエラー番号>が発生しました。
説明:	セッションの初期化中に、オペレーティングシステムエラーにより Integration Service が指定の出力ファイルを開けませんでした。
ユーザの応答:	Windows 上の Integration Service の場合は、Windows のヘルプで指定のシステムエラー番号を確認します。 UNIX 上の Integration Service の場合は、/usr/include/sys/errno.h ファイルでエラーの内容を確認します。エラーの説明は、UNIX のマニュアルに記載されています
WRT_8065	Writer の初期化が失敗しました [インジケータファイルの初期化に失敗しました]。writer を終了します。
説明:	フラットファイルターゲットでのセッションの初期化時に、Integration Service はインジケータファイルを初期化できませんでした。インジケータファイルのディレクトリが存在しないか、Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイルにディレクトリの書き込み権限がありません。
ユーザの応答:	インジケータファイルのディレクトリが存在することを確認し、Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーに書き込み権限を与えてください。
説明:	オペレーティングシステムのリソースが不足しています。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8066	セッションログファイル<ログファイル名>を開いているときに、エラー<システムエラーメッセージ>が発生しました。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8067	writer の初期化が失敗しました [NTTrustedConn()が失敗しました]。writer を終了します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。

WRT_8068	Writer の初期化が失敗しました。writer を終了します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。
WRT_8070	Writer の初期化が失敗しました<内部エラー:マッピングがありません [1] >。Writer を終了します。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8071	Writer の初期化が失敗しました。[全パイプラインからのロードターゲット<ロードターゲット>の総数が、マッピング<マッピング名>のロードターゲットの数と一致しません。] Writer を終了します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8072	ターゲット<ターゲット名>に対する不良ファイル名の解決中にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8073	ターゲット<ターゲット名>に対する出力ファイル名を取得する際にエラーが発生しました
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8074	Writer の初期化が失敗しました [内部エラー]。Writer を終了します。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。
WRT_8075	Writer の初期化が失敗しました [テーブル切り詰め順の作成エラー]。writer を終了します。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8076	writer の実行が終了しました。[コミットエラー]
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8077	writer の実行が終了しました。[ロード前のストアプロセスの実行中にエラーが発生しました。]
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。

WRT_8079	writer の実行が終了しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8080	writer の実行が終了しました。[データのロード中にエラーが発生し、エラーしきい値に達しました: データはコミットされていません]
説明:	Integration Service が、セッションプロパティで設定したエラーしきい値に到達しました。
ユーザの応答:	データ内のエラーを取り除きます。 エラーしきい値をゼロに設定します。
WRT_8081	writer の実行が終了しました。ターゲットテーブル<ターゲットインスタンス名>にデータをロードする際にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。
WRT_8082	writer の実行が終了しました。[エラーを検出しました。]
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。
WRT_8085	writer の実行が終了しました。[内部エラー]
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。 また、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8086	writer の実行が終了しました。[ロード後のストアードプロシージャの実行でエラーが発生しました。]
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。 また、データベース管理者に連絡してください。
WRT_8088	writer の実行が終了しました。[外部ローダエラー。]
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	詳細なエラーメッセージについては、外部ローダーのログを調べます。
WRT_8091	ターゲットテーブル<テーブル名>を切り詰める際にエラーが発生しました。クエリー生成中のエラーです。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

WRT_8092	ターゲットテーブル<テーブル名>を切り詰める際にエラーが発生しました。ターゲットテーブル切り詰めクエリの Prepare 中のエラーです: <テーブルクエリー>。
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8095	ターゲット<ターゲット名>に対して isql 外部ローダプロセスを派生する際に、エラー<システムエラー番号>が発生しました。
説明:	システムリソースが不足している可能性があります。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
説明:	データベース設定エラーが発生した可能性があります。
ユーザの応答:	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8096	外部ローダーエラー:Oracle ロード情報の取得中にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8097	外部ローダーエラー:サポートされていない種類の外部ローダです。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8098	外部ローダーエラー:外部ローダープロセスの実行中にエラーが発生しました。[そのようなファイルまたはディレクトリはありません] エラー番号= [2]
説明:	外部ローダーがシステムパスに含まれていないため、Integration Service が外部ローダーを実行できませんでした。
ユーザの応答:	システムパスを編集して、外部ローダーの実行ファイルを指定します。
WRT_8100	外部ローダーエラー:Sybase ロード情報の取得中にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8109	InfoSource ターゲットは同じようなものがいくつか存在します。
説明:	最後にインポートされてから SAP NetWeaver BI のメタデータが変更されました。本メッセージの後に固有の情報が出力されます。
ユーザの応答:	BW ターゲット定義の再インポート。
WRT_8110	BW 文の初期化。
説明:	Integration Service が InfoSource を初期化できませんでした。

ユーザの応答：	Integration Service が最小限のシステム要件を満たしているか確認します。
WRT_8111	SAPSendDone。
説明：	セッションが SAP 内部テーブルからの行削除に失敗しました。
ユーザの応答：	SAP NetWeaver BI ワークフローを再スケジュールします。
WRT_8116	エラー: ターゲットテーブル<ターゲットテーブル名>は、キーが指定されていません。不良ファイル内の行番号<行 ID>。
説明：	UPDATE または DELETE を実行しようとしてしました。このコマンドでは、プライマリキーをターゲットテーブルで定義しておく必要があります。
ユーザの応答：	ターゲット定義でプライマリキーを定義してください。 ターゲットテーブルで UPDATE または DELETE を使用しないようにします。
WRT_8117	エラー: ターゲットテーブル<テーブル名>では、INSERT は禁止されています。不良ファイル内の行番号<行 ID>。
説明：	ターゲットテーブルに行を挿入しようとしてしました。しかし、指定のテーブルに対して INSERT の権限を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8118	エラー: ターゲットテーブル<テーブル名>では、UPDATE は禁止されています。不良ファイル内の行番号<行 ID>。
説明：	ターゲットテーブルの行を更新しようとしてしました。しかし、指定のテーブルに対して UPDATE の権限を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8119	エラー: ターゲットテーブル<テーブル名>では、DELETE は禁止されています。不良ファイル内の行番号<行 ID>。
説明：	ターゲットテーブルから行を削除しようとしてしました。しかし、指定のテーブルに対して DELETE の権限を持っていない可能性があります。
ユーザの応答：	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8120	エラー: ターゲットテーブル<テーブル名>の行タイプが無効です。不良ファイル内の行番号<行 ID>。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8123	ターゲットテーブルのロードの準備に失敗しました。データベースエラー:<データベースエラー番号>。
説明：	データベースエラー。
ユーザの応答：	データベース管理者に連絡してください。

WRT_8132	ターゲットテーブルクエリーを切り詰める際に、エラーが発生しました。
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8136	ストアドプロシージャ呼び出しテキストをパースする際に、エラーが発生しました。
説明:	Integration Service が、ストアドプロシージャ呼び出しテキストをパースできませんでした。
ユーザの応答:	ストアドプロシージャ呼び出しテキストを訂正します。
WRT_8150	出力ファイル<ファイル名>のコードページが無効です。
説明:	ターゲットに対して指定したコードページが無効です。
ユーザの応答:	ターゲットに対して有効なコードページを指定してください。
WRT_8151	フィールドセパレータ文字<セパレータ>がターゲットのコードページに対して無効です。
説明:	ターゲットに対して区切り文字として指定した文字の HEX 値が無効です。
ユーザの応答:	ターゲットコードページで有効な区切り文字を指定してください。
WRT_8152	NULL 文字<NULL 文字>がターゲットのコードページに対して無効です。
説明:	ターゲットに対して指定した NULL キャラクタの HEX 値が無効です。
ユーザの応答:	ターゲットのコードページで有効な NULL キャラクタを指定してください。
WRT_8156	エラー: Sybase IQ 11 に対する MBCS データの外部ロードはサポートされていません。
説明:	Integration Service では、マルチバイト文字セットで構成されるデータを Sybase IQ 11 へ外部ロードする処理はサポートしていません。Sybase IQ 11 はマルチバイトデータをサポートしません。
ユーザの応答:	Sybase IQ 11 サーバーを ASCII モードに切り替えて、ASCII データを使用してください。 Unicode をサポートするデータベースにマルチバイトデータをロードします。
WRT_8157	フィールド<フィールド名> (出力ファイル<フィールド名>)は、指定された NULL 文字を 1 つ以上埋めるための十分な広がりありません。
説明:	マルチバイト NULL キャラクタを指定しましたが、ターゲットフィールドに NULL キャラクタを 1 つ含めるだけのバイトが残っていません。
ユーザの応答:	1 バイトの NULL キャラクタを指定してください。 Designer でターゲットのカラムサイズを大きくします。

WRT_8171	<ライブラリファイル名>共有ライブラリに CreateWrtTargetInstance 関数が見つかりません。
説明:	指定したターゲット用にロードした DLL に、CreateWrtTargetInstance 関数が含まれていません。
ユーザの応答:	この DLL が適切なものかどうか確認してください。
WRT_8172	ASCII ロケールを作成できません。
説明:	サードパーティ製ライブラリのエラーです。
ユーザの応答:	ライブラリと環境へのパスが正しく設定されているかどうか確認してください。
WRT_8173	UNICODE からの変換が失敗しました - すべての文字が変換されたわけではありません。
説明:	Unicode から変換された文字数がバッファ内の文字数と一致しません。文字数が、想定されている数を下回っています。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8174	出力ファイル<output file name>へのバッファのフラッシュ中にエラーが発生しました。エラーメッセージは<エラーメッセージ>で、データバッファは<バッファ>です。
説明:	ターゲットファイルに出力しようとした際に、オペレーティングシステム入出力エラーが発生しました。
ユーザの応答:	出力ファイルがロックされていないかどうか、および出力ファイルに適切なユーザー権限があるかどうかを確認してください。システムに十分なディスク容量があるかどうかを確認してください。
WRT_8175	ファイル<ファイル名>のフィールドセパレータ文字列に非 ASCII 文字<UNICODE 文字>が含まれています。
説明:	Integration Service は、初期設定時には ASCII データ移動モードになっていますが、そのターゲットファイルに対してセッションで指定されたフィールドセパレータ文字列に、ASCII 以外の記号が含まれています。
ユーザの応答:	Integration Service を UNICODE データ移動モードに変更するか、フィールドセパレータ文字列を ASCII のみに変更します。
WRT_8176	ファイル<ファイル名>の NULL 文字が非 ASCII <UNICODE 文字>です。
説明:	Integration Service は、初期設定時には ASCII データ移動モードになっていますが、そのターゲットファイルに対してセッションで指定された NULL 文字が ASCII 以外の文字になっています。
ユーザの応答:	Integration Service を UNICODE データ移動モードに変更するか、NULL 文字を ASCII 文字に変更します。
WRT_8178	ファイル<ファイル名>の引用オプションの取得に失敗しました。
説明:	ファイルのオプションをレジストリから取得する際にエラーが発生しました。

ユーザの応答： フラグを再設定するためにセッションを保存してから、セッションを再度実行してください。あるいは、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

WRT_8179 **出力ファイル<ファイル名>を閉じる際に未知のエラーが発生しました。**

説明： 出力ターゲットファイルを閉じる際に、オペレーティングシステム入出力エラーが発生しました。

ユーザの応答： ファイルがロックされておらずアクセス可能になっているかどうか、適切なユーザー権限があるかどうかを確認してください。ディスク容量が十分にあるかどうかを確認してください。

WRT_8180 **<出力ファイル名>を使ってインジケータファイル名を生成するのに失敗しました。**

説明： 自動インジケータファイル名の生成に対して、不適切なファイル名を使用しています。

ユーザの応答： Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。以下に、有効なファイル名を示します（「/」は「\\u300dと同じと見なされます）。Integration Service は、以下のファイル名に拡張子.ind を付けます。

- FNAME
- .FNAME
- FNAME
- ./FNAME
- DIR/FNAME
- FNAME.EXT
- .FNAME.EXT
- /FNAME.EXT
- ./FNAME.EXT
- DIR/FNAME.EXT

Integration Service は、以下のファイル名の拡張子.ext を.ind に置き換えます。

DIR.DIRECT/FNAME は無効な入力名です。ディレクトリ名にピリオド（.）を使用することはできません。Integration Service がピリオドを含む入力名を処理できないためです。

WRT_8181 **ファイル<出力ファイル名>用に指定されたロケール<ロケール名>は、NULL キャラクタ<キャラクタ>が有効ではありません。**

説明： 指定した NULL キャラクタがターゲットコードページにありません。

ユーザの応答： ターゲットコードページが Integration Service のコードページと互換性があることを確認します。あるいは、NULL 文字をターゲットコードページに存在する NULL 文字に変更します。

WRT_8183	ターゲット<ターゲットインスタンス名>に対するロールバックが失敗しました。
説明：	データベースでデッドロックエラーが発生し、指定したターゲットでロールバックが失敗しました。ロールバックセグメントが小さすぎて正常に実行できないなどの原因が考えられます。
ユーザの応答：	データベース設定を確認してください。ロールバックセグメントのサイズが大きいかどうかを確認してから、再度ロールバックを実行してください。
WRT_8184	警告: ターゲットファイル<ターゲットファイル名>に指定された出力コードページは ASCII ベースではありませんが、Informatica サーバーは ASCII モードで動作しています。
説明：	Integration Service は ASCII データ移動モードで動作していますが、ターゲットに対して指定されたコードページは ASCII ベースではありません。
ユーザの応答：	Integration Service のデータ移動モードを Unicode に変更し、セッションを再度実行します。
WRT_8185	FTP を使用してターゲット<ターゲット名>からデータを転送しているときに、エラーが発生しました。
説明：	FTP によるファイル転送の準備中に、Integration Service がエラーを検出しました。
ユーザの応答：	FTP サーバーが動作していることを確認し、ファイル権限および接続情報を確認してから、セッションを再度実行します。
WRT_8186	ロードの終了中にエラーが発生しました。writer の実行が終了しました。
説明：	ターゲットが処理を完了した後で、Integration Service が FTP 用にファイルを終了したら、エラーが発生しました。
ユーザの応答：	ログで以前のメッセージを調べて、詳細を確認します。
WRT_8187	ターゲット<ターゲット名>に対する出力ファイル<ファイル名>の解決中にエラーが発生しました
説明：	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8188	<ターゲット名>ターゲットには無効な MQ ヘッダーです。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8189	<ターゲット名>ターゲットに対してフィールド型（MQCHAR にすべきです）が無効です。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

WRT_8197	ターゲット統合ファイル<ファイル名>を開く際にエラーが発生しました。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8198	統合ターゲットファイルを処理中に、ターゲットファイル<ファイル名>を開こうとしてエラーが発生しました。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8199	統合ターゲットファイルの処理中にターゲットファイル<ファイル名>を読み込もうとしてエラーが発生しました。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8200	ターゲットファイル<ファイル名>への書き込み中にエラーが発生しました。
説明:	オペレーティングシステムエラー。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8201	ターゲット<ターゲット名>の統合ターゲットファイル名を取得する際にエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8203	バルク実行に失敗しました。再試行しています。
説明:	以前のエラーメッセージをチェックして、実行が失敗した理由を調べます。ただし、Integration Service はコマンドの実行を続行するので、他のエラーが発生しない限り最終的にデータはロードされます。
ユーザの応答:	失敗の原因を修正します。Integration Service はコマンドを実行します。そのため、セッションの実行により長い時間がかかります。例えば、デッドロックがエラーの原因だった場合は、データベースで同時挿入を設定できるかどうかをデータベース管理者に確認します。
WRT_8204	エラー: NULL キャラクタを設定することができません。
説明:	ターゲットに対して定義したコードページと互換性のない NULL キャラクタを指定しました。
ユーザの応答:	NULL キャラクタを変更するか、あるいはターゲットに対して定義したコードページを変更してください。
WRT_8205	エラー: カタログにテーブル名が見つかりません。このセッションは複数パーティションで実行できません。
説明:	内部エラー。リポジトリに矛盾がある可能性があります。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

WRT_8206	エラー: ターゲットテーブルはページレベルのロックモードで作成されました。マルチパーティションモードでセッションを実行するにはターゲットテーブルは Row レベルのロックモードで作成されていなければなりません。
説明:	複数パーティションに対する Informix ターゲットテーブルの設定が正しくありません。
ユーザの応答:	Informix ターゲットテーブルを行レベルロックで作成してください。
WRT_8208	ターゲットテーブル<ターゲットテーブル名>を切り詰める際にエラーが発生しました。Integration Service はクエリーから削除しようとしています。
説明:	Integration Service ではデータベースに対して切り詰めコマンドを実行できないため、削除コマンドの発行が試みられました。
ユーザの応答:	コマンドによる削除は、パフォーマンスに影響が及びます。テーブル切り詰めコマンドがサポートされているデータベースで、パフォーマンス向上を望む場合は、データベーステーブル権限およびキー制約を確認してください。
WRT_8209	外部ローダのエラー。Teradata の外部ローダは 24 文字を超えるテーブル名を扱えません。テーブル名<テーブル名>は、<テーブル長>文字です。
説明:	Teradata は、24 文字を超えるテーブル名に対して外部ロードをサポートしていません。
ユーザの応答:	24 文字を超えないテーブル名を使用してください。
WRT_8210	外部ローダーのエラー。Teradata ローダー制御ファイルの生成でエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が制御ファイルの生成中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	ファイルが固定長形式のファイルであること、テーブル名が 24 文字を超えていないことを確認します。
WRT_8211	詳細については、外部ローダのログ<ローダのログファイル名>を参照してください
説明:	データベース外部ローダユーティリティを使用してテーブルをデータベースにロードする際に、エラーが発生しました。テーブルが存在しない、またはテーブルにロックがあるなどのエラーが考えられます。
ユーザの応答:	外部ローダーのログファイルをチェックして、詳細を確認します。
WRT_8212	エラー: データベースのデッドロックが多すぎます。セッションの続行ができません。
説明:	Integration Service は、データベースで発生したデッドロックの数が定義された最大デッドロック数に達した場合にセッションを終了するように設定されています。
ユーザの応答:	Integration Service で、デッドロック再試行回数の値を増やします。 データベース管理者に連絡してください。

WRT_8215	外部ローダーエラー:外部ローダプロセス<プロセス ID>が異常終了しました。
説明:	このエラーは、WRT_8216に関連しています。名前付きパイプが切断されていて、セッションが失敗したために、外部ローダーが予想しない形で終了しました。
ユーザの応答:	外部ローダーのログファイルをチェックして詳細を確認します。
WRT_8216	外部ローダーエラー:Broken Pipe です
説明:	外部ローダーが予想しない形で終了したため、Integration Service がデータを名前付きパイプに書き込めませんでした。ディスク容量の空きが少なくなると、外部ローダが終了する場合があります。
ユーザの応答:	外部ローダのログファイルを参照し、ディスクの空き容量が十分かどうか確認してください。
WRT_8218	エラー: ロードモード<ロードモード>を使用する場合、Teradata 外部ローダではテーブル<テーブル名>にプライマリキーが必要です。
説明:	ロードモードの更新、挿入、削除を使用する際に、テーブルにプライマリキーを設定していません。
ユーザの応答:	ターゲットテーブルにプライマリキーを設定してください。
WRT_8219	エラー: テーブルの不一致です。ターゲットテーブル<テーブル名>には<カラム数>カラムありますが、<カラム数>カラムの物理テーブルとはマッチしません。
説明:	ターゲットテーブルのカラム数が物理テーブルと異なっています。
ユーザの応答:	Designer でテーブルを再作成するか、またはデータベースからターゲットテーブルを再ロードしてください。
WRT_8220	エラー: データベースの読み込み/書き込み中にデッドロックが発生しました。
説明:	データベースエラー。
ユーザの応答:	データベース管理者に連絡してください。
WRT_8226	ターゲットロード順のグループ<TLOG>がリアルタイムフラッシュ用に設定されました。ターゲットベースのコミットがソースベースのコミットに切り替わり、またターゲットベースのコミットの間隔がソースベースのコミットの間隔として使われます。
説明:	これは通知を目的とした情報メッセージです。ターゲットベースのコミットを使ったリアルタイムのデータ抽出用のセッションを設定しました。Integration Service は、ソースベースのコミットでセッションを実行します。
ユーザの応答:	リアルタイムでセッションを実行する場合は、特に何もする必要はありません。 ターゲットベースのコミットでセッションを実行する場合は、フラッシュ待ち時間関数をフィルタ条件から削除します。

WRT_8229	データベースエラーメッセージ:<データベースエラーメッセージ>。
説明:	Integration Service がデータベースからのエラーを検出しました。
ユーザの応答:	Informatica Knowledge Base で対処法を調べます。
WRT_8244	出力ファイル<フラットファイルターゲット>への行番号<行番号>の出力で、エラーが発生しました。行がリジェクトされました。
説明:	Integration Service は、フラットファイルターゲットへ行を出力しているときにエラーを検出し、その行を拒否ファイルに書き込みました。その行は、次のいずれかの理由で Integration Service に拒否された可能性があります。 <ul style="list-style-type: none"> ターゲットが固定長形式のファイルであり、datetime 形式を含む datetime 値を収容するのに十分な datetime フィールド長がなかった。 ターゲットが固定長形式のファイルであり、10 進で千単位の区切り文字を含む数値を収容するのに十分なフィールド長が数値カラムになかった。
ユーザの応答:	Designer でターゲット定義を編集し、ターゲットカラムの全体長を収容するように精度およびフィールド幅を設定してください。
WRT_8246	エラー: ダイレクトフラットファイルに対して、外部ローダはサポートされていません。ターゲットインスタンス<ターゲットインスタンス名>。
説明:	セッションプロパティで、フラットファイルターゲット定義に基づくターゲットに対して外部ローダ接続を選択しました。リレーショナルターゲット定義に基づくターゲットに対して外部ローダ接続を選択し、その後に Designer でリレーショナルターゲット定義をフラットファイル定義に変更したために、この問題が発生した可能性があります。
ユーザの応答:	Designer で、フラットファイルターゲット定義をリレーショナルターゲット定義に変更してください。ターゲットがリレーショナルターゲット定義に基づく場合にのみ外部ローダを選択できます。
WRT_8247	エラー: 接続<ターゲット名>に対するテストロードを、バルクモードで実行できません。
説明:	セッションプロパティで、Integration Service がテストロードを実行するように設定され、リレーショナルターゲットに対してバルクモードが選択されています。
ユーザの応答:	ターゲットロードタイプに [Normal] を選択してください。セッションをノーマルモードに設定した場合、リレーショナルターゲットに対してテストロードを行えます。テストロードセッションをバルクモードに設定した場合、セッションが失敗します。

WRT_8250	ターゲット（このターゲットタイプに対して、テストロードはサポートされていません）:<ターゲット名>（インスタンス名:<ターゲットインスタンス名>）。
説明：	セッションプロパティで、Integration Service がテストロードを行うように設定されていますが、Integration Service は、マッピング内のターゲットのいくつかに対してテストロードを行いませんでした。
ユーザの応答：	なし。Integration Service がテストロードの対象とするのは、リレーショナルターゲットだけです。
WRT_8270	ターゲット接続グループ番号<グループ番号>はターゲット<ターゲット名>で構成されています。
説明：	情報メッセージです。
ユーザの応答：	なし。Integration Service は、どのターゲットがターゲット接続グループに属するのかをセッションログに書き込みます。ターゲット接続グループ番号は、任意の番号です。これは、Integration Service がターゲットにロードする順序を指定するものではありません。ターゲット接続グループとは、Integration Service でコミットとロードの決定に使用されるターゲットのグループです。
WRT_8281	エラー: 同じ文字<文字>が、フィールド<ポート名>（ターゲット<ターゲット名>）の小数点および区切り文字の両方に使われています。
説明：	区切り形式のフラットファイルターゲット定義に対して、指定文字を小数点とフィールド区切り文字として選択しました。
ユーザの応答：	セッションのプロパティで、ターゲットに異なる区切り文字を選択してください。または、Designer でターゲット定義に対して異なる小数点を選択してください。
WRT_8282	エラー: 同じ文字<文字>が、フィールド<ポート名>（ターゲット<ターゲット名>）の桁区切り記号および区切り文字の両方に使われています。
説明：	区切り形式のフラットファイルターゲット定義に対して、指定文字を桁区切り文字とフィールド区切り文字として選択しました。
ユーザの応答：	セッションのプロパティで、ターゲットに異なる区切り文字を選択してください。または、Designer でターゲット定義に対して異なる桁区切り文字を選択してください。
WRT_8297	外部ローダプロセス<ローダプロセス>は、警告コード<アクションファイルコード>で終了しました。
説明：	外部ローダの警告アクションファイルを使用しています。外部ローダが、0 以外の警告コードを返しました。
ユーザの応答：	外部ローダの警告アクションファイルから、警告コードを探します。それぞれの警告コードを警告または致命的エラーとして扱うように、警告アクションファイルを編集することができます。ローダの警告コードの詳細については、ローダのマニュアルを参照してください。

WRT_8299	外部ローダーエラー:外部ローダーの warning action file が見つかりません。
説明:	Integration Service は、外部ローダーの警告アクションファイルを使用するように設定されています。Integration Service がローダーの警告アクションファイルを見つけられません。
ユーザの応答:	警告アクションファイルを見つけて、Integration Service の設定時に指定したローダー警告アクションファイルの場所にコピーします。アクションファイルの名前が、Integration Service の設定時に指定した名前と一致しているかどうかを確認します。
WRT_8300	外部ローダーエラー:ローダ警告アクションファイル<ファイル名>を開く際にエラーが発生しました。エラー番号= <システムエラーコード>。
説明:	Integration Service は、外部ローダーの警告アクションファイルを使用するように設定されています。Integration Service が警告アクションファイルを読み取れません。
ユーザの応答:	Integration Service を起動したシステムアカウントに、ローダー警告アクションファイルが保存されているディレクトリに対する読み取り権限があるかどうかを確認します。
説明:	システムエラーです。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8301	外部ローダーの警告アクションファイル<ファイル名>から警告コードをロードしているときにエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が外部ローダーの警告アクションファイルから警告コードをロードできませんでした。
ユーザの応答:	以前のメッセージを調べて、エラーの原因を確認します。
説明:	Integration Service の設定時に、外部ローダーの警告アクションファイルの名前または場所を指定しなかったため、Integration Service が警告アクションファイルから警告コードをロードできませんでした。
ユーザの応答:	外部ローダーの警告アクションファイルの名前と場所を指定します。
WRT_8302	外部ローダーエラー:DB2 EEE 外部ローダーに対する標準エラー出力ハンドルの dup でのエラー。システムエラーメッセージは、<システムエラーメッセージ>です。エラー番号=<エラー番号>。
説明:	システムエラーです。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8303	外部ローダーエラー:DB2 EEE 外部ローダーのログファイルの open エラー。システムエラーメッセージは、<システムエラーメッセージ>です。エラー番号=<エラー番号>。
説明:	システムエラーです。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。

WRT_8304	外部ローダーエラー:DB2 EEE 外部ローダーに対する標準エラー出力ハンドルのリダイレクトでエラー。システムエラーメッセージは、<システムエラーメッセージ>です。エラー番号=<エラー番号>。
説明:	システムエラーです。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8305	外部ローダーエラー:DB2 EEE 外部ローダーに対する標準エラー出力ハンドルのリセットでエラー。システムエラーメッセージは、<システムエラーメッセージ>です。エラー番号=<エラー番号>。
説明:	システムエラーです。
ユーザの応答:	システム管理者に連絡してください。
WRT_8308	エラー: ターゲットテーブル<ターゲットインスタンス>のメタデータを出力ファイル<ターゲットファイル名>に書き込むのに失敗しました。
説明:	Integration Service は、フラットファイルメタデータをターゲットファイルに書き込むように設定されています。 Integration Service がターゲットに書き込めませんでした。
ユーザの応答:	Integration Service がフラットファイルのターゲットディレクトリに接続できることと、ディスクに十分な空き容量があることを確認します。
WRT_8309	外部ローダーエラー:日付フォーマット<フォーマット>が無効です。ターゲットインスタンス<ターゲットインスタンス名>。
説明:	MultiLoad 外部ローダを設定した際に、[Date Format] オプションに無効な値を入力しました。
ユーザの応答:	MultiLoad 外部ローダ接続を編集して、[Date Format] に有効な値を入力してください。セッションを再開します。
WRT_8310	外部ローダーエラー:ターゲットにプライマリキーが割り付けられていないため、ターゲットインスタンス<ターゲットインスタンス名>に対する更新は有効ではありません。
説明:	ターゲットのプライマリキーが定義されていなかったため、MultiLoad または TPump 外部ローダが更新モードで実行されませんでした。
ユーザの応答:	別のモードで外部ローダを実行するか、ターゲットのプライマリキーを定義してください。
WRT_8311	外部ローダーエラー:ターゲットに非キーフィールドがマップされていないため、ターゲットインスタンス<ターゲットインスタンス名>に対する更新は無効です。
説明:	ターゲットインスタンスにキー以外のカラムが定義されていなかったため、MultiLoad または TPump 外部ローダが更新モードで実行されませんでした。

ユーザの応答：	別のモードで外部ローダを実行するか、ターゲットにキー以外のカラムを追加してください。
WRT_8312	外部ローダーエラー:ターゲットにプライマリキーがマップされていないため、ターゲットインスタンス<ターゲットインスタンス名>に対する削除は有効ではありません。
説明：	ターゲットのプライマリキーが定義されていなかったため、MultiLoad または TPump 外部ローダが削除モードで実行されませんでした。
ユーザの応答：	別のモードで外部ローダを実行するか、ターゲットのプライマリキーを定義してください。
WRT_8313	外部ローダーエラー:ターゲットに対する更新が有効でないため、ターゲットインスタンス<ターゲットインスタンス名>に対する更新/挿入は無効です。
説明：	以下のどちらかの理由で、MultiLoad または TPump 外部ローダを挿入モードで実行できません。 <ul style="list-style-type: none"> ターゲットのプライマリキーが定義されていない。 ターゲットにキー以外のカラムが定義されていない。
ユーザの応答：	別のモードで外部ローダを実行するか、ターゲットのプライマリキーを定義するか、ターゲットにキー以外のカラムを追加してください。
WRT_8315	エラー: このタイプのマッピングにはユーザー定義コミットのセッションはサポートされていません。(コミットグループにターゲットがありません)
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8324	警告: ターゲット接続グループの接続がトランザクションをサポートしていません。ターゲット<ターゲット名>は、指定したトランザクション境界ルールに従ってロードされない可能性があります。
説明：	ソースベースのコミット、またはユーザー定義のコミットセッションを実行していますが、メッセージで示されたターゲットでトランザクションの境界が認識されていない可能性があります。このエラーは、フラットファイルターゲットまたは一括ロードを使用する場合に発生します。
ユーザの応答：	フラットファイルではコミットを区別しないため、フラットファイルターゲットの場合は情報メッセージです。セッションを一括モードで実行し、ターゲットをトランザクション境界に従ってロードしたい場合は、セッションを編集してノーマルモードで実行してください。

WRT_8329	警告。外部ローダ制御ファイルディレクトリ<ディレクトリ>は全体が空白であるため、無視されています。
説明：	Integration Service のインストールディレクトリ以外のディレクトリを使用して、外部ローダーの制御ファイルを作成して格納するように、Integration Service の [LoaderControlFileDirectory] オプションを設定しましたが、ディレクトリ名が指定されていませんでした。
ユーザの応答：	LoaderControlFileDirectory にディレクトリ名を指定します。
WRT_8343	Error:ターゲットファイル名<ファイル名>は最大許容長<バイト数>を超えています。
説明：	ターゲットファイルの名前の長さが、システムの上限（Windows では 260 文字、UNIX では 255 文字）を超えています。
ユーザの応答：	ファイル名の長さを短くしてください。
WRT_8371	トランザクションのエラーによりロールバックが発行されたため、行が拒否されました。
説明：	Integration Service はトランザクションのエラーを検出しました。セッションはエラーが発生したらロールバックするように設定されています。
ユーザの応答：	ログファイルの他のメッセージを読み、エラーの原因となった行を見つけます。
説明：	トランザクション制御トランスフォーメーションのトランザクション制御式の評価により、トランザクションがロールバックされました。Integration Service は、この行も含めてトランザクション内のすべての行をロールバックします。
ユーザの応答：	ログファイルの他のメッセージを読み、ロールバックの評価を下したトランザクション制御式の原因となった行を見つけます。
WRT_8372	コミットが失敗したため、ロールバックが発行され、行が拒否されました。
説明：	Integration Service がトランザクションのコミットに失敗しました。セッションはコミットが失敗したらロールバックするように設定されています。
ユーザの応答：	セッションログの他のメッセージを読み、失敗したコミットの原因を見つけます。
WRT_8398	セッション出力ファイル<ファイル名>を開く際にエラーが発生しました。エラー:<エラーテキスト>。
説明：	Integration Service は、セッションのターゲット出力ファイルを開くことができませんでした。このエラーは、ターゲット出力ファイルが存在しない、ファイルパスが無効、Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーにファイルを開く権限がない、または別のプロセスでファイルを使用している場合に発生することがあります。その結果、セッションが失敗しました。

ユーザの応答：	ターゲット出力ファイルが存在することを確認し、Informatica Services アカウントまたはオペレーティングシステムプロファイル内のオペレーティングシステムユーザーにファイルの読み込み権限と書き込み権限を与え、ファイルが別のプロセスで現在使用中でないことを確認してください。セッションに対してリカバリが有効になっている場合は、セッションをリカバリします。そうでない場合、セッションを再度実行してください。
WRT_8399	ターゲット出力ファイル<ファイル名>を閉じる際に、エラーが発生しました。エラー: <エラーテキスト>。
説明：	Integration Service は、ターゲット出力ファイルを閉じることができませんでした。このエラーは、ファイルを閉じるために十分なディスク容量がない場合に発生する可能性があります。その結果、セッションが失敗しました。
ユーザの応答：	ターゲット出力ファイルのために十分なディスク容量があることを確認してください。セッションに対してリカバリが有効になっている場合は、セッションをリカバリします。そうでない場合、セッションを再度実行してください。
WRT_8414	High availability のライセンスがありません。Integration Service 接続に指定した再試行期間が無視されます。
説明：	接続オブジェクトのプロパティは設定されていますが、高可用性オプションが設定されていません。接続再試行期間が無視されました。
ユーザの応答：	なし。
WRT_8419	フラットファイルターゲット<ターゲット名> FileName ポートは、接続または統合オプションでサポートされていません。
説明：	FileName ポートがターゲットタイプまたは接続でサポートされていないため、Integration Service がセッションに失敗しました。FTP ターゲット、統合ファイル、またはファイルリストでは、FileName ポートを設定できません。
ユーザの応答：	ターゲットから FileName ポートを削除してください。
WRT_8424	Integration Service は制御ファイルテンプレート<制御ファイル名>を読み込むことができません。
説明：	Integration Service は、制御ファイルテンプレートを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	制御ファイルテンプレートのディレクトリとファイル名が、セッションプロパティに正しく入力されていることを確認してください。指定したディレクトリにファイルが存在することを確認してください。
WRT_8425	エラー: Writer の実行に失敗しました。
説明：	セッションがターゲットへの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答：	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。

WRT_8426	エラー: Writer の準備に失敗しました。
説明:	Integration Service がターゲットへの書き込みを準備しているときに、セッションが失敗しました。ターゲットが存在しない可能性があります。そうでない場合は、Integration Service で他のエラーが発生しました。
ユーザの応答:	以前のエラーメッセージを調べてエラーの原因を確認してください。
WRT_8428	SFTP を使用してターゲット<ターゲット名>からデータを転送しているときにエラーが発生しました。
説明:	SFTP によるファイル転送の準備中に、Integration Service でエラーを検出しました。
ユーザの応答:	SFTP サーバーが動作していることを確認して、ファイル権限および接続情報を確認し、セッションを再度実行してください。
WRT_8430	Integration Service は、次のコードページ ID のロケールを作成できませんでした:<コードページ>。
説明:	Integration Service は I18N コンバータオブジェクトを作成できませんでした。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WRT_8435	リカバリキューを開いているときにエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。
WRT_8436	リカバリキューを閉じているときにエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。
WRT_8437	リカバリキューにリカバリ情報を書き込む際に、次のエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。
WRT_8438	リカバリキューからリカバリ情報を削除する際に、次のエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。
WRT_8439	リカバリキューからリカバリ情報を読み取る込む際に、次のエラーが発生しました:<エラーメッセージ>。
ユーザの応答:	関連するメッセージのセッションログを確認します。
WRT_8442	Integration Service では、コンカレント統合オプションを使用して複数パーティションのフラットファイルターゲットをリカバリできません。
ユーザの応答:	ワークフローのリカバリを無効にします。

WRT_8443	Integration Service は、<file name> ファイルでマルチバイト NULL 文字を繰り返すことができません。
説明：	セッションには、NULL 文字を繰り返すための固定長ターゲットが構成されています。NULL 文字がマルチバイト文字で、フィールド長を NULL 文字のバイト数で分割できないため、セッションは失敗します。
ユーザの応答：	シングルの NULL 文字を選択します。
WRT_31215	PowerCenter Connect for Salesforce.com の有効なライセンスキーが見つかりません。
説明：	ライセンスキーには、PowerExchange for Salesforce オプションがありません。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートに連絡して、新しい差分ライセンスキーを取得します。

WSC メッセージ

WSC_33021	Web Service 接続<アプリケーション接続名>に対しては、 負のタイムアウト値<タイムアウト値>を設定できません。
説明：	Web Service アプリケーション接続の Timeout パラメータが負の値になっています。
ユーザの応答：	Web Service アプリケーション接続の Timeout の値を 0 以上に設定してください。
WSC_33023	SOAP 要求を（DOC から RPC に）変換しているときに問題が発生しました: <エラーの詳細>。
説明：	Web サービスソースに対する SOAP 要求に、無効または不完全なデータが含まれています。エラーの詳細を確認してください。
ユーザの応答：	[テーブルの編集] ダイアログボックスで、SOAP 要求を修正します。
WSC_33024	テーブルの操作名<操作名>の取得中にエラーが発生しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSC_33026	HTTP プロキシポート番号の取得ができません。
説明：	Integration Service の設定時に、HTTP プロキシポート番号の値を入力しなかった可能性があります。
ユーザの応答：	管理者ツールで、Integration Service の HTTP プロキシポート番号を設定します。

WSC_33028	HTTP プロキシパスワードが出力できません。
説明:	Integration Service の設定時に、HTTP プロキシ設定のパスワードの値を入力しなかった可能性があります。
ユーザの応答:	管理者ツールで、Integration Service 用の HTTP プロキシパスワードを設定します。
WSC_33030	認証用の NT ドメイン値が取得できません。
説明:	ドメイン接続の値を Web Service アプリケーション接続で指定しなかった可能性があります。
ユーザの応答:	ドメイン接続属性の値を Web Service アプリケーション接続で入力してください。
WSC_33031	認証用の SSL パラメータを取得できませんでした。
説明:	Web Service アプリケーション接続で無効な SSL パラメータを指定したか、SSL パラメータを指定しなかった可能性があります。
ユーザの応答:	Web Service アプリケーション接続で有効な SSL パラメータを入力してください。
WSC_33032	トラストサーティフィケーションファイル<トラストサーティフィケーションファイル名>の設定に失敗しました。
説明:	Web Service アプリケーションの接続で無効なトラストサーティフィケーションファイル名を指定したか、ファイルに対して絶対パスを指定しなかった可能性があります。
ユーザの応答:	Web Service アプリケーション接続で有効なトラストサーティフィケーションファイル名を入力するか、ファイルに対する絶対パスを指定してください。
WSC_33033	クライアントサーティフィケーションファイルの設定に失敗しました: <サーティフィケーションファイル名>。
説明:	Web Service アプリケーション接続で無効なサーティフィケーションファイル名、サーティフィケーションパスワード、またはサーティフィケーションファイルタイプを指定した可能性があります。もしくは、ファイルに対して絶対パスを指定した可能性があります。
ユーザの応答:	Web Service アプリケーション接続で有効なサーティフィケーションファイル名、サーティフィケーションパスワード、およびサーティフィケーションファイルタイプを入力し、ファイルの絶対パスを指定してください。
WSC_38001	マッピング内に SQ インスタンスが見つかりません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSC_38002	接続の参照が見つかりません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

WSC_38003	接続が見つかりません。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSC_42008	Java VM <VM コード番号>を作成できません。
説明:	JDK バージョンが正しくありません。
ユーザの応答:	インストールされている JDK のバージョンを確認してください。
説明:	PATH の設定が正しくありません。
ユーザの応答:	PATH の設定が正しいかどうか確認してください。
説明:	CLASSPATH の設定が正しくありません。
ユーザの応答:	CLASSPATH の設定が正しいかどうか確認してください。
WSC_42013	Java クラス<Java クラス名>をロードできません。
説明:	CLASSPATH エントリがないか、誤って指定されています。
ユーザの応答:	CLASSPATH に、PowerExchange for Web Service に必要な JAR ファイルが含まれていることを確認してください。
説明:	JDK バージョンが正しくありません。
ユーザの応答:	インストールされている JDK のバージョンを確認してください。
説明:	PATH の設定が正しくありません。
ユーザの応答:	PATH の設定が正しいかどうか確認してください。
WSC_42021	次のライブラリのロードに失敗しました: <ライブラリ名>。
説明:	PATH の設定が正しくありません。
ユーザの応答:	PATH の設定が正しいかどうか確認してください。
WSC_42022	次の関数<ライブラリ名>のアドレスの取得に失敗しました。
説明:	PATH の設定が正しくありません。
ユーザの応答:	PATH の設定が正しいかどうか確認してください。
説明:	PATH の設定で最初に指定されている PowerCenter ライブラリのバージョンが正しくありません。例えば、2 つの異なるバージョン（バージョン 7.0 とバージョン 8.0）の PowerCenter ライブラリがあるとします。PowerCenter 8.0 を使おうとしましたが、PATH 設定の最初には PowerCenter バージョン 7.0 からのライブラリが表示されています。
ユーザの応答:	指定されたライブラリの PATH の設定をチェックします。ライブラリが、使用する PowerCenter のバージョンに属していることを確認します。

WSH メッセージ

WSH_501	リポジトリ<repository name>、フォルダ<folder name>のサービスワークフロー<workflow name>が無効です。Web Services Hub を使用してこのワークフローにアクセスすることはできません。
説明：	Web Services Hub はワークフローにアクセスできません。ワークフローが Web サービスワークフローとして構成されていません。
ユーザの応答：	有効な Web サービスワークフローを使用します。
WSH_502	リポジトリ<repository name>の初期化に失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub はリポジトリを初期化できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_505	初期化中にリポジトリデータのフェッチに失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub は、初期化中にリポジトリからデータをフェッチできませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_516	サービス<web service name>: フォルダ<folder name>、リポジトリ<repository name>に配置されているワークフロー<workflow name>の開始が次のエラーで失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub は Web サービスワークフローを開始できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_520	ワークフローが完了するまで待機できませんでした: <error message>。
説明：	Web Services Hub は、ワークフローの完了前にワークフローを強制終了しました。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_521	フォルダ<folder name>内のワークフロー<workflow name>を完了できませんでした。ワークフローの通知ハンドラが起動しました。
説明：	Web サービスワークフローで内部エラーが発生し、失敗しました。
ユーザの応答：	通知を確認します。問題を解決し、ワークフローを再起動します。
WSH_522	リポジトリ<repository name>のデータをフェッチ中に、フォルダ<folder name>内のワークフロー<workflow name>の詳細をフェッチできませんでした: <error message>。
説明：	Web Services Hub は、リポジトリからワークフローの詳細を取得できませんでした。

ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_523	リポジトリ<repository name>内のフォルダ<folder name>のデータキャッシュの更新に失敗しました: <error message>
説明：	Web Services Hub はフォルダキャッシュを更新できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_524	リポジトリ<repository name>内のフォルダ<folder name>で、ワークフロー<workflow name>のデータキャッシュの更新に失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub はワークフローキャッシュを更新できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_526	リポジトリ<repository name>のリポジトリデータのフェッチに失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub はリポジトリのデータをフェッチできませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_530	リポジトリ<repository name>のデータキャッシュの更新に失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub はリポジトリのデータキャッシュを更新できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_535	Web Services Hub の初期化に失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub を初期化できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_547	サービス<web service name>: サービスプロキシの初期化に失敗しました。
説明：	Web Services Hub は、Web サービスワークフローの Web サービスプロキシを作成できませんでした。
ユーザの応答：	ワークフローログで詳細を確認します。Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_553	サービス<web service name>のサービスプロキシが見つかりません。
説明：	Web Services Hub は、Web サービスワークフローの Web サービスプロキシを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	ワークフローログで詳細を確認します。Web サービスワークフローを再起動します。

WSH_557	サービス<web service name>: 次のエラーでサービスワークフローのアクティブ化に失敗しました: <error message>。
説明:	Web Services Hub は、Web サービスワークフローをアクティブ化できませんでした。
ユーザの応答:	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_567	要求<request instance ID>: サービス<web service name>の起動がタイムアウトになりました。SOAP フォールトを含む応答をクライアントに送信しています。
説明:	Web サービス要求がタイムアウトしました。Web Services Hub は、SOAP フォールトメッセージをクライアントに返します。
ユーザの応答:	ワークフローログで詳細を確認します。Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_572	要求<request instance ID>: クライアント要求がアクティブでなくなりました。WS Writer からの応答メッセージを破棄しています。
説明:	Web Services Hub は応答メッセージを破棄しました。クライアント要求がアクティブでなくなりました。
ユーザの応答:	Web サービス要求を再送信します。
WSH_578	要求<request instance ID>、クライアント IP <client IP address>: サービス<web service name>の要求メッセージが次のエラーで失敗しました: <error message>。
説明:	Web Services Hub は、Web サービス要求を処理できませんでした。
ユーザの応答:	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。Web サービス要求を再送信します。
WSH_601	サービス<web service name>: 次のエラーでワークフローの開始に失敗しました: <error message>。
説明:	Web Services Hub はワークフローを開始できませんでした。
ユーザの応答:	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。問題を解決し、Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_606	LM サーバー<domain name>:<integration service name>への接続に失敗しました: <error message>。
説明:	Web Services Hub は、PowerCenter Integration Service に接続できませんでした。
ユーザの応答:	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_608	タスク<task name>の実行に失敗しました: <error message>。
説明:	Web Services Hub は、Web サービスワークフロー内のタスクを実行できませんでした。
ユーザの応答:	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。

WSH_617	インスタンス ID <DTM instance ID>のサービス<web service name>を使用して、クライアント IP <client IP address>の<request instance ID>を起動できませんでした。SOAP フォールトを送信しています。
説明：	Web Services Hub は、PowerCenter Integration Service と Web サービスインスタンスを使用して Web サービスを開始できず、SOAP フォールトメッセージをクライアントに返しました。
ユーザの応答：	SOAP フォールトメッセージを確認します。問題を修正し、Web サービス要求を再送信します。
WSH_622	サービス<web service name>: リポジトリ<repository name>内のフォルダ<folder name>でサービスプロキシの更新/追加に失敗しました。
説明：	Web Services Hub は、リポジトリ内のフォルダにサービスプロキシを更新または追加できませんでした。
ユーザの応答：	リポジトリサービスログで詳細を確認します。
WSH_706	リポジトリ<repository name>への接続に失敗しました:<error message>。
説明：	Web Services Hub はリポジトリに接続できませんでした。
ユーザの応答：	ログインの詳細を確認します。問題を解決し、再度ログインします。
WSH_721	ワークフロー<workflow name>の開始に失敗しました。
説明：	Web Services Hub はワークフローを開始できませんでした。
ユーザの応答：	ワークフローログで詳細を確認します。Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_731	サービスプロキシの一覧の更新に失敗しました:<error message>。
説明：	Web Services Hub は、Web サービスプロキシの一覧を更新できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_1005	サービス<web service name>は使用できません。
説明：	Web サービスワークフローが有効になっていません。
ユーザの応答：	サービスを有効にし、Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_1006	送信されたコンテンツが無効です。
説明：	Web サービス要求内の SOAP メッセージのコンテンツが無効です。
ユーザの応答：	メッセージを修正し、Web サービス要求を再送信します。
WSH_1007	呼び出し者にサービスを呼び出す権限がありません。
説明：	Web Services Hub は保護された Web サービスを開始できませんでした。ログイン資格情報が無効です。
ユーザの応答：	ログイン情報を修正し、Web サービスワークフローを再起動します。

WSH_1010	プレフィックス<namespace prefix>のスキーマが見つかりませんでした。
説明:	Web Services Hub はスキーマの名前空間プレフィックスを見つけることができませんでした。Web サービスのソースまたはターゲットに使用された WSDL が有効でない可能性があります。
ユーザの応答:	Web サービスのソース定義とターゲット定義を WSDL から再度インポートし、別の Web サービスワークフローを作成します。
WSH_1011	Web Services Provider のソースまたはターゲットに、互換性のないバージョンのメタデータが含まれています。
説明:	Web サービスのソースとターゲットでメタデータのバージョンに互換性がありません。ソースとターゲットは互換性がある必要があります。
ユーザの応答:	Web サービスワークフローのソース定義とターゲット定義を、同じ方法を使用して作成します。入力メッセージと出力メッセージに同じエンコードスタイルを使用します。
WSH_1012	Web Services Provider のソースまたはターゲットに、無効なタイプが含まれています。
説明:	Web サービスのソーススキーマまたはターゲットスキーマのデータタイプが無効です。
ユーザの応答:	正しいデータタイプで Web サービスのソースとターゲットを作成します。
WSH_1013	Web Services Provider のソースまたはターゲットに、無効なキーが含まれています。必要なキーは[key name]です。
説明:	Web サービスのソースまたはターゲットに無効なキー列が含まれています。
ユーザの応答:	ワークフローログで詳細を確認します。正しいキー列で Web サービスのソースとターゲットを作成します。
WSH_1014	Web Services Provider のソースまたはターゲットに、必要なキーが含まれていません。
説明:	Web サービスのソースまたはターゲットに必要なキーが含まれていません。
ユーザの応答:	ワークフローログで詳細を確認します。適切なプライマリーキーまたは外部キーを使用して、Web サービスのソースとターゲットを作成します。
WSH_1016	Web サービスワークフロー<workflow name>は存在しないか、または無効です。
説明:	Web Services Hub は、リポジトリに Web サービスワークフローを見つけることができませんでした。
ユーザの応答:	ワークフローが有効な Web サービスであることを確認し、Web サービスワークフローを再起動します。

WSH_1017	無効なスキーマ名: WSDL によって、サービスワークフロー <workflow name>のスキーマ<XML schema name>がインポートされていません。
説明:	Designer は WSDL からソースまたはターゲットをインポートできませんでした。スキーマ名が無効です。
ユーザの応答:	リポジトリログで詳細を確認します。WSDL からソースとターゲットをインポートし直します。
WSH_1026	入力ストリームからの読み取りに失敗しました。
説明:	Web Services Hub は、Web サービス要求メッセージを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service が実行されていることを確認します。Web サービス要求を再送信します。
WSH_1027	MIME メッセージの解析に失敗しました。
説明:	Web Services Hub は MIME メッセージを解析できませんでした。
ユーザの応答:	Web サービス要求に MIME メッセージを添付する場合は、正しい MIME タイプを使用します。
WSH_1070	要求<request instance ID>、クライアント IP <client IP address>: ペイロードのサイズが<payload size>のサービス <web service name>に対し、クライアントメッセージの読み取りに失敗しました。
説明:	Web Services Hub は、クライアントからメッセージを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答:	PowerCenter Integration Service が実行されていることを確認します。Web サービス要求を再送信します。
WSH_1071	要求<request instance ID>、クライアント IP <client IP address>: サービス<web service name>に対し、クライアントエンコードのにデコードに失敗しました。
説明:	Web Services Hub は、要求内のメッセージの SOAP エンコードを変換できませんでした。
ユーザの応答:	エンコードスタイルが有効で、ソースとターゲットで同じスタイルであることを確認します。
WSH_1072	要求<request instance ID>、クライアント IP <client IP address>: サービス<web service name>に対するクライアントメッセージの読み取りが次のエラーで失敗しました: <error message>。
説明:	Web Services Hub は、Web サービス要求内のメッセージを読み取ることができませんでした。
ユーザの応答:	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。PowerCenter Integration Service が実行されていることを確認します。Web サービス要求を再送信します。

WSH_1077	クライアント IP <client IP address>の要求<request instance ID>のサービスワークフローインスタンスへの送信に失敗しました。
説明：	Web Services Hub は、Web サービス要求メッセージを送信できませんでした。
ユーザの応答：	Web Services Hub と PowerCenter Integration Service の間の接続をチェックします。Web サービス要求を再送信します。
WSH_1078	要求<request instance ID>、クライアント IP <client IP address>: サービス<web service name>に対するクライアント応答の送信が次のエラーで失敗しました: <error message>。
説明：	Web Services Hub はクライアントに応答を送信できませんでした。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。Web サービス要求を再送信します。
WSH_1079	サービス<web service name>: Web サービスソースの接続は、次のエラーが原因でリセットされました: <error message>。
説明：	Web サービスソースへの接続は、メッセージに記載されているエラーが原因でリセットされました。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。Web Services Hub と PowerCenter Integration Service の間の接続をチェックします。Web サービス要求を再送信します。
WSH_1084	要求に無効なエンコーディングが含まれています。
説明：	Web サービス要求内のメッセージのエンコードスタイルが無効です。
ユーザの応答：	メッセージのエンコードスタイルを修正し、要求を再送信します。
WSH_1104	サービス統計操作<operation name>は、次のエラーで失敗しました: <error message>。
説明：	Web サービス操作が失敗しました。
ユーザの応答：	詳細について追加のエラーメッセージを参照します。
WSH_1124	サービス<web service name>: 名前空間<namespace>のスキーマが見つかりません。
説明：	Web Services Hub は名前空間スキーマを見つけることができませんでした。
ユーザの応答：	メッセージに含まれる名前空間が正しいことを確認し、要求を再送信します。
WSH_1126	サービス<web service name>: 添付ファイルのある要求または応答は RPC エンコードスタイルではサポートされていません。
説明：	RPC SOAP バインドを使用する要求メッセージまたは応答メッセージに添付ファイルを含めることはできません。

ユーザの応答：	要求メッセージまたは応答メッセージに添付ファイルを含めるには、MIME バインドを使用します。
WSH_1127	サービス<web service name>: Web Service Provider のソースとターゲット間でバインド名前空間が一致しません。
説明：	ソースメッセージとターゲットメッセージのバインドスタイルは同じである必要があります。
ユーザの応答：	ソースまたはターゲットのバインドスタイルを変更し、スタイルが一致するようにします。
WSH_1128	サービス<web service name>: バインド名前空間が設定されていません。
説明：	要求メッセージにバインド名前空間が含まれていません。要求メッセージにはバインド名前空間が必要です。
ユーザの応答：	メッセージにバインド名前空間を設定し、要求を再送信します。
WSH_1129	サービス<web service name>: メッセージ<message>はコンテンツが空です。
説明：	要求に含まれる SOAP メッセージにはコンテンツがありません。
ユーザの応答：	メッセージにコンテンツを追加し、要求を再送信します。
WSH_1137	フォルダ<folder name>はリポジトリ<repository name>に存在しません。
説明：	フォルダ名が無効でリポジトリ内に見つかりません。
ユーザの応答：	有効なフォルダ名を使用します。
WSH_1138	ワークフロー<workflow name>に無効なサービスタイムアウトが指定されています。デフォルト値<timeout value>を使用します。
説明：	ワークフローに設定されたタイムアウト値が無効です。Web Services Hub はデフォルトのタイムアウト値を使用します。
ユーザの応答：	デフォルト値を使用しない場合は、タイムアウトプロパティを有効な値に設定し、Web サービスワークフローを再起動します。または、値を 0 に設定してタイムアウト期間を無効にします。負の値は無効です。Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_1140	ワークフロー<workflow name>に指定されている、ハブあたりの最大実行インスタンス数が無効です。デフォルト値<Maximum Run Count Per Hub value>を使用します。
説明：	ワークフローの [1 ハブあたりの最大実行数] プロパティの値が無効です。Web Services Hub はデフォルト値を使用します。
ユーザの応答：	デフォルト値を使用しない場合は、ワークフローの [1 ハブあたりの最大実行数] プロパティを有効な値に設定します。負の値は無効です。Web サービスワークフローを再起動します。

WSH_1141	ワークフロー<workflow name>に無効なサービス時間が指定されています。デフォルト値<service time threshold value>を使用します。
説明：	ワークフローの [サービスタイムしきい値] プロパティに設定された値が無効です。Web Services Hub はデフォルト値を使用します。
ユーザの応答：	デフォルト値を使用しない場合は、ワークフローの [サービスタイムしきい値] プロパティを有効な値に設定します。負の値は無効です。Web サービスワークフローを再起動します。
WSH_1142	フォルダ<folder name>の形式が正しくありません。 '[repository_name:]folder_name'を使用します。ハブに複数のリポジトリが関連付けられている場合、リポジトリ名が必要です。
説明：	指定されたフォルダ名の形式が無効です。Web Services Hub に複数のリポジトリが関連付けられている場合、リポジトリ名を<repository name>:<folder name>の形式でファイル名と一緒に指定する必要があります。
ユーザの応答：	フォルダ名を修正してフォルダ名を追加し、ワークフローを再起動します。
WSH_1143	リポジトリ<repository name>は Web Services Hub に関連付けられていません。
説明：	リポジトリが Web Services Hub に関連付けられていません。Web Services Hub には関連付けられたリポジトリが必要です。
ユーザの応答：	Web Services Hub に関連付けられたリポジトリを使用します。
WSH_1149	PasswordDigest 要求の暫定値および作成値が必要です。
説明：	Web サービス要求でダイジェストパスワードが使用されていますが、パスワードに暫定値または作成タイムスタンプが含まれていません。
ユーザの応答：	SOAP メッセージの UsernameToken 要素に Nonce 要素および Created 要素の値が含まれるよう、要求を変更します。
WSH_1150	指定された暫定値が使用されています。このログイン用に新しい暫定値を指定してください。
説明：	Web サービス要求でダイジェストパスワードが使用されていますが、パスワードに無効な暫定値が含まれています。この暫定値はすでに使用されています。
ユーザの応答：	同じ暫定値を使用できるのは 1 回だけです。SOAP メッセージの UsernameToken 要素に新しい暫定値が含まれるよう、要求を変更します。
WSH_1151	指定された作成タイムスタンプは期限切れか、または変更されています。
説明：	Web サービス要求でダイジェストパスワードが使用されていますが、パスワードに無効な作成タイムスタンプが含まれています。作成タイムスタンプは期限が切れたかまたは変更されています。

ユーザの応答：	SOAP メッセージの UsernameToken 要素に新しい作成タイムスタンプ値が含まれるよう、要求を変更します。
WSH_1152	PasswordText 要求には暫定値と作成値を指定できません。
説明：	Web サービス要求でテキストパスワードが使用されていますが、パスワードに暫定値および作成タイムスタンプが含まれています。暫定値および作成タイムスタンプはテキストパスワードで使用できません。
ユーザの応答：	SOAP メッセージの UsernameToken 要素に Nonce 要素および Created 要素の値が含まれないよう、要求を変更します。
WSH_1153	password 要求は不明なタイプです。この要求は、PasswordDigest または PasswordText 要求である必要があります。
説明：	パスワードの Type 属性に無効な値が含まれています。
ユーザの応答：	SOAP メッセージの Password 要素の Type 属性が、使用するパスワードのタイプに応じて PasswordText または PasswordDigest になるよう、要求を変更します。属性が設定されていない場合、Web Services Hub はパスワードタイプに PasswordText を使用します。
WSH_1154	指定されたログイン情報は無効です。
説明：	SOAP メッセージの UsernameToken 要素のアカウント情報が無効です。
ユーザの応答：	SOAP メッセージの UsernameToken 要素に正しいログイン値が含まれるよう、要求を変更します。
WSH_95063	指定されたユーザー名とパスワードでリポジトリ<repository name>にログインできませんでした。
説明：	この現象は、有効でないユーザー名またはパスワードを使用してリポジトリに接続し、バッチの Web サービス操作を実行しようとした場合に発生します。
ユーザの応答：	有効なユーザー名とパスワードを使用してリポジトリにログインします。

WSP メッセージ

WSP_33002	属性<属性名>の取得に失敗しました。
説明：	Web Services Provider のソースまたはターゲットでのセッション属性に不整合があります。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

WSP_33006	マッピングに複数の Web Services Provider ソースが含まれています。
説明：	複数の Web Services Provider ソースが含まれるセッションを実行しようとした。
ユーザの応答：	マッピングを編集し、Web Services Provider ソースが 1 つのみ含まれることを確認してください。
WSP_33007	マッピングに複数の Web Services Provider ターゲットが含まれています。
説明：	複数の Web Services Provider 出力ターゲットが含まれるセッションを実行しようとした。
ユーザの応答：	マッピングを編集し、Web Services Provider 出力ターゲットが 1 つのみ含まれることを確認してください。マッピングでは、1 つの出力ターゲットに対して複数のフォールトターゲットおよび複数のインスタンスを含めることができます。
WSP_33008	メモリ不足です。
説明：	Integration Service マシンのメモリが不足しています。
ユーザの応答：	マシンのメモリ使用量を確認してください。他のプロセスでメモリを使い過ぎているかもしれません。不必要なアプリケーションを終了させて、システムをリスタートしてください。スワップ領域を大きくすることもできます。
WSP_33009	有効な Real-time Options キーが見つかりません。この Web Service セッションを実行できません。有効な Real-Time Options キーを取得してください。
説明：	リアルタイムライセンスの期限が過ぎたか、ライセンスキーをライセンスファイルに適用していません。
ユーザの応答：	現在の Real-Time ライセンスキーをライセンスファイルに適用してください。現行のライセンスがない場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSP_34007	メッセージの作成に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSP_34008	メッセージのパースに失敗しました。
説明：	Integration Service が Web Services Hub から無効なメッセージを受信しました。
ユーザの応答：	クライアントアプリケーションプログラムを確認します。
WSP_34010	データメッセージの作成に失敗しました。
説明：	Integration Service が、Web Services Hub に送信するメッセージの作成中に、エラーを検出しました。メッセージに矛盾したデータが含まれている可能性があります。

ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するメッセージを確認します。デバッグを実行し、データを表示してください。
WSP_34011	EOF メッセージの作成に失敗しました。
説明：	Integration Service がファイルの終わりの処理中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するメッセージを確認します。
WSP_34014	接続の初期化に失敗しました。ステータスコード<コード>、エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が Web Services Hub への接続の初期化中に、エラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_34015	接続の初期化解除に失敗しました。ステータスコード<コード>、エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、Web Services Hub からの切断中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_34016	データの読み取りに失敗しました。ステータスコード<コード>、エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、Web Services Hub からの読み取り中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_34017	データの書き込みに失敗しました。ステータスコード<コード>、エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、Web Services Hub への書き込み中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_34018	データのフラッシュに失敗しました。ステータスコード<コード>、エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service が、Web Services Hub へのフラッシュ中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_34019	データのシリアルライズに失敗しました。エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service は、リカバリキャッシュにメッセージを書き込めませんでした。Integration Service マシンで利用できるディスク容量が少ない可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。Integration Service マシンで利用できる空き容量を確認します。

WSP_34020	データのデシリアライズに失敗しました。エラーメッセージ<エラーメッセージ>。
説明：	Integration Service がリカバリキャッシュからメッセージを読み込めませんでした。メッセージが無効である可能性があります。
ユーザの応答：	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_34030	このセッションを実行するためにはワークフロー コンテキストを持つ必要があります。
説明：	Web Service Provider のソースまたはターゲットを持ったマッピングまたは再利用セッションに対して、デバッグを実行しようとした。
ユーザの応答：	サービス情報を含むワークフローのセッションインスタンスでデバッグを実行する必要があります。
WSP_34034	サービス情報をリポジトリから取得する際にエラーが発生しました。
説明：	Web Services Hub は、リポジトリからのサービス情報の取得中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	Workflow Manager を使用して、Web Services Hub がリポジトリに登録されていることを確認してください。
WSP_35001	Reader パーティション<パーティション番号>のキャッシュフォルダ属性を取得できません。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSP_35002	Reader パーティション<パーティション番号>用に指定したキャッシュフォルダが無効です。
説明：	XML で Web Services Provider Reader を使用するために設定された XML ソースのリカバリキャッシュフォルダが無効であるか、存在しません。
ユーザの応答：	リカバリキャッシュフォルダの名前と場所を確認してください。
WSP_35003	Reader パーティション<パーティション番号>がリカバリの登録に失敗しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSP_35005	Reader パーティション<パーティション番号>がメッセージのキャッシュに失敗しました。
説明：	リカバリモードでセッションを実行しているときに、Integration Service が Web Services Provider メッセージのキャッシュに失敗しました。セッションが失敗する前に、Integration Service がメッセージの一部しかリカバリキャッシュに書き込んでいない可能性があります。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、関連するメッセージを確認します。

WSP_35006	リーダーのパーティション<パーティション番号>で、メッセージキャッシュを最後にシリアルライズされたメッセージに切り詰めるのに失敗しました:<メッセージテキスト>。
説明:	セッションが失敗したため、Integration Service はキャッシュ内のメッセージの一部を切り詰めることができませんでした。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_35008	Reader パーティション<パーティション番号>がキャッシュのフラッシュに失敗しました:<メッセージテキスト>。
説明:	Integration Service がメッセージキャッシュのフラッシュ中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	詳細については、追加エラーメッセージをチェックしてください。
WSP_35010	Reader パーティション<パーティション番号>がリカバリの登録解除に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSP_35012	チェックポイントの完了に失敗しました。
説明:	Integration Service は、セッションプロパティで指定された終了条件に到達したときに、メッセージをターゲットにコミットできませんでした。セッションが失敗しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_35013	XML パーサー<パーティション ID>の初期化に失敗しました。
説明:	Integration Service が XML パーサーの初期化中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、関連するメッセージを確認します。
WSP_35015	フラットファイルパーサー<パーティション ID>の初期化に失敗しました。
説明:	Integration Service が、フラットファイル Reader の初期化中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_35017	XML パーサー<パーティション ID>のパースに失敗しました。
説明:	Integration Service が、XML ファイルのパース中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_35018	ファイルパーサー<パーティション ID>の取得に失敗しました。
説明:	Integration Service が、フラットファイルのパース中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。

WSP_35019	XML パーサー<パーティション ID>の初期化解除に失敗しました。
説明：	Integration Service が XML パーサーの初期化解除中にエラーを検出しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_35020	メッセージフィールドを埋める際のエラー。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
WSP_35021	MsgCount は 2 方向 Non-WS Aware サービスに対しては 1 より大きくできません。
説明：	要求応答セッションには、Reader タイプを Web Services Provider reader に変更したフラットファイルまたは XML ソースが含まれます。Web Services Hub は、セッションごとに 1 つずつメッセージを処理できます。メッセージカウントがそのタイプのセッションに対して 1 より大きい場合は、セッションは失敗します。
ユーザの応答：	Reader プロパティでメッセージカウントを 1 に設定します。
WSP_36002	Writer ターゲット<ターゲット名>のパーティション<パーティション番号>がフラットファイルジェネレータの初期化に失敗しました。
説明：	フラットファイルの Web Services Provider Writer は、ターゲットフラットファイルを作成できませんでした。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_36003	Writer ターゲット<ターゲット名>のパーティション<パーティション番号>が、XML ジェネレータの初期化に失敗しました。
説明：	XML の Web Services Provider Writer は、XML ターゲットファイルを作成できませんでした。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_36004	Writer ターゲット<ターゲット名>のグループ<ターゲットグループ>のパーティション<パーティション番号>が、フラットファイルメッセージの処理に失敗しました。
説明：	フラットファイル用の Web Services Provider Writer は、フラットファイルメッセージの処理に失敗しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_36005	Writer ターゲット<ターゲット名>のグループ<ターゲットグループ>のパーティション<パーティション番号>が、XML メッセージの処理に失敗しました。
説明：	XML 用の Web Services Provider Writer は、XML メッセージの処理に失敗しました。
ユーザの応答：	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。

WSP_36006	Writer ターゲット<ターゲット名>のグループ<ターゲットグループ>のパーティション<パーティション番号>がファイルの終わりの処理に失敗しました。
説明:	XML 用の Web Services Provider Writer は、ターゲットグループのエンドオブファイル (EOF) の処理中にエラーを検出しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_36007	Writer ターゲット<ターゲット名>のグループ<ターゲットグループ>のパーティション<パーティション番号>が、XML の終わりの処理に失敗しました。
説明:	XML の Web Services Provider Writer for XML は、Web Services Hub への XML メッセージの送信に失敗しました。
ユーザの応答:	セッションログを調べて、追加のメッセージを確認します。
WSP_36008	Writer ターゲット<ターゲット名>のパーティション<パーティション番号>内に無効なキャッシュフォルダがあります。
説明:	セッションプロパティで指定された XML ターゲットキャッシュフォルダは無効であるか、存在しません。
ユーザの応答:	XML キャッシュフォルダ名を確認してください。
WSP_36010	メッセージキー<キー>の取得に失敗しました。
説明:	内部エラー。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

第 23 章

X メッセージコード

この章では、以下の項目について説明します。

- [XMLR メッセージ, 599](#) ページ
- [XMLW メッセージ, 600](#) ページ

XMLR メッセージ

XMLR_82061	エラー: ビュー{XML view}、カラム{column name}が見つかりませんでした。このカラムは NULL にできません。行は処理されません。
説明:	この XML ドキュメントは、必須カラムのデータが欠けています。XML インスタンスドキュメント内のこのカラムは、NULL であってはなりません。
ユーザの応答:	スキーマの正しいインスタンスデータが含まれるよう、XML ドキュメントを変更します。
XMLR_82065	エラー: XML ビュー[{XML view name}]の行が無効です。プライマリキー列[{column name}]と外部キー列[{column name}]のタイプが違います。
説明:	プライマリキーと外部キーは同じデータタイプでなければなりません。
ユーザの応答:	プライマリキー列と外部キー列を同じデータタイプに設定します。
XMLR_82078	致命的なエラー: グループ[group name]、列[column name]の xsd:string に無限長が設定されています。適切なサイズに変更します。
説明:	XML ソースとソース修飾子のデータタイプが一致していません。ソースポートのデータタイプは、無限精度の文字列です。ソース修飾子は有限値を受け取ります。この状況は、XML スキーマではなく XML ファイルから XML ソースが作成された場合に発生します。
ユーザの応答:	文字列の精度を XML ソース内の列の有限値に設定し、ソース修飾子を作成し直します。

XMLW メッセージ

XMLW_31001	XML 環境の初期化中にエラーが発生しました。
説明:	XML 環境を初期化する関数が障害コードを返しました。
ユーザの応答:	XML 環境が正しく設定されているかどうかを確認します。例えば、環境変数が正しく設定されているか、.dll ファイル（Windows の場合）または共有ライブラリ（UNIX の場合）が適切な場所にあるか、使用する.dat ファイルが存在するかなどを確かめます。
XMLW_31002	XML マネージャの初期化中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service がオブジェクトの作成および初期化に失敗しました。
ユーザの応答:	以前のメッセージを調べて、失敗の原因を突き止めます。
XMLW_31003	XML 環境の初期化解除中にエラーが発生しました。
説明:	Integration Service が XML 環境の初期化解除に失敗しました。
ユーザの応答:	以前のメッセージを調べて、失敗の原因を突き止めます。
XMLW_31004	リポジトリ ID <ID 番号>のフィールド<フィールド名>は、<グループ>という名前の XML グループ<グループ番号>には所属できません。
説明:	メッセージに示された XML グループ内の各フィールドは無効なグループにあります。
ユーザの応答:	Designer でターゲット定義を調べて、グループに属するフィールドの位置を確認してください。あるいは、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31005	XML グループ<グループ>にはフィールドはありません。
説明:	XML グループは最低 1 つのフィールドを持つ必要があります。リポジトリに矛盾があります。
ユーザの応答:	ターゲットを再度インポートしてください。あるいは、Informatica グローバルカスタマサポートに問い合わせます。
XMLW_31006	既に行が最上位のグループの出力として挿入されています。行番号<行番号>は拒否されました。
説明:	XML ファイルが持つことができるルートは 1 つだけなので、最上位のグループのデータは 1 行のみにする必要があります。
ユーザの応答:	このグループに対するデータを 1 行に制限してください。
XMLW_31007	行番号<行番号>に XML グループ<グループ>の NULL PK 値があります。
説明:	XML Writer が、NULL のプライマリキーのデータを受信しました。
ユーザの応答:	プライマリキーは NULL 値を受け付けません。データおよびマッピングを調べて矛盾を確認してください。また、デバグを実行してください。

XMLW_31008	行番号<行番号>に NOT TOPMOST XML グループ<グループ>の NULL FK 値があります。
説明:	外部キーが NULL のため、親の行を見つけることができません。子グループの行は、プライマリキーと外部キーの関係によって親グループにアタッチする必要があります。
ユーザの応答:	データおよびマッピングを調べて矛盾を確認してください。また、デバッグを実行してください。
XMLW_31009	スキーマ定義<スキーマ定義>の処理中に、予期しないエラーが発生しました。
説明:	Integration Service がメタデータから XML ターゲット定義構造体を再作成しようとしたときに、パースエラーが発生しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31010	XML マッピング<XML マップ>でエレメント<XML エレメント>の値を<値>に設定しようとしたときに、予期しないエラーが発生しました。
説明:	内部エラー。エレメントに対して値を設定しようとして失敗しました。値が無効だった、またはメモリ不足のためにプロセスが実行できなかったなどの理由が考えられます。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31011	行<行番号>のフィールド<フィールド名>リポジトリ ID をテキストに変換しようとしたときにエラーが発生しました。
説明:	XML Writer によるデータからテキストへの変換に失敗しました。
ユーザの応答:	ログで以前のメッセージを調べて、詳細を確認してください。その後、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31012	ターゲット<ターゲットインスタンス>用の XML グループ<グループ>を登録することができません - 対応するグループ定義がターゲットに見つかりません。
説明:	内部エラー。ターゲットは、存在しないグループを要求しました。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31013	属性<属性名>に対して未知の（あるいは不正な）属性値<値>です。データが壊れていないかリポジトリをチェックしてください。
説明:	リポジトリに矛盾があるために、最初の値も最後の値も保存されていません。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31014	DOM ツリーから取り外されている行に対して XML テキストを生成する際に、予期せぬエラーが発生しました。行の PK 値は<値>です。
説明:	XML writer が、値に対してコードを生成する際にエラーを検出しました。

ユーザの応答：	デバッグを実行して、矛盾しているデータがないか確認してください。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31016	出力 XML テキストを生成する際に、未知のエラーが発生しました。
説明：	Integration Service は XML 出力を生成しようとした際に、エラーを検出しました。
ユーザの応答：	デバッグを実行してデータを確認してください。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31017	XML ターゲット<ターゲットインスタンス>のフィールド<フィールド名>に対するマッピングテキスト<マッピングテキスト>が、ターゲットのコードページ<コードページ>に対して無効です。失敗した文字コードは<Unicode の文字番号>です。
説明：	Integration Service は、初期設定時にマッピング内のテキストがターゲットコードページにないことを検出しました。
ユーザの応答：	XML マッピングとターゲットコードページとの間に互換性があることを確認します。
XMLW_31018	XML 出力ジェネレータの初期化中に予期せぬエラーが発生しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31019	XML ターゲット<ターゲット名>に対する出力ファイルの初期化中にエラーが発生しました。
説明：	XML Writer が出力ファイルの作成に失敗しました。
ユーザの応答：	出力ファイルへのパスが存在し、それが正しいことを確認してください。また、ディスク容量が十分にあるかどうかを確認してください。さらに、出力ファイルへの書き込み権限を確かめてください。
XMLW_31020	行の入力ブロックに対する XML グループを見つけることができません。致命的なエラー。
説明：	XML Writer は、データのブロックに対応する適切なグループを見つけることができません。
ユーザの応答：	セッションをもう一度実行してください。失敗した場合は、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31021	XML ターゲット<ターゲットインスタンス>（グループ<グループ>）に対する EOF の処理中にエラーが発生しました。
説明：	グループのエンドオブファイル（EOF）を処理する際に XML Writer でエラーが発生しました。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

XMLW_31022	ファイル<ファイル名>へのフラッシュ中に致命的なエラーが発生しました。システムエラーメッセージは<メッセージ>です。
説明：	ファイルへの書き込み時に、オペレーティングシステムメッセージによって XML Writer が失敗しました。
ユーザの応答：	ファイルに書き込み権限およびディスク容量を確認し、ファイルへのパスが存在していることを確かめてください。オペレーティングシステムのエラーメッセージを確認し、システム管理者に連絡します。
XMLW_31023	XML DOM オブジェクトの初期化中にエラーが発生しました。
説明：	内部エラー。
ユーザの応答：	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31024	XML ターゲット<ターゲットインスタンス>に対して一時ファイルを FTP 転送する際に、エラーが発生しました。
説明：	Integration Service は、FTP で XML ファイルを転送できませんでした。
ユーザの応答：	FTP 権限、ディレクトリパス、およびネットワーク接続を確認し、FTP サーバーが動作していることを確認してください。セッションをもう一度実行してください。
XMLW_31026	XML 出力用ファイル<ファイル名>を開く際に致命的エラーが発生しました。
説明：	XML Writer はファイルを開くことができませんでした。ファイルに書き込み権限がないなどの原因が考えられます。ファイルへのパスが無効です。
ユーザの応答：	ファイル書き込み権限、ディレクトリパス、およびディスク容量を確認し、ファイルが存在していることを確認してください。
XMLW_31027	XML 出力ファイル<ファイル名>を閉じる際に致命的エラーが発生しました。システムエラーメッセージは<メッセージ>です。
説明：	XML Writer は、XML 出力ファイルを閉じることができませんでした。ファイルに書き込み権限がないなどの原因が考えられます。ファイルへのパスが無効です。
ユーザの応答：	オペレーティングシステムのメッセージを参照して詳細を確認してください。
XMLW_31029	<Check Alignment of PHs> XML init/deinit 関数が DLL に見つかりません。
説明：	XML .dll ファイルに、初期化関数および初期化を解除するための関数がありません。
ユーザの応答：	.dll ファイルが製品に付属しているファイルかどうかを確認してください。付属しているファイルではない場合には、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。

XMLW_31030	グループ<グループ>に対して外部キーフィールド<フィールド名>が投影されていなければなりません。つまり、そのグループには入力フィールドが必須です。
説明:	外部キーはマッピングで接続されている必要があります。
ユーザの応答:	マッピングを確認し、外部キーが接続されているかどうかを確かめてください。Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
説明:	ターゲットがフラットファイルまたは XML ターゲットとして定義されていません。ターゲットは未定義のオブジェクトです。
ユーザの応答:	Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31040	*ROOT* XML グループ<グループ>のフィールド<フィールド名>が投影されていますが、プライマリキーフィールドは投影されていません。
説明:	内部エラー。プライマリキーが接続されていない場合、フィールドを接続してはなりません。プライマリキーを接続したら、他のフィールドを接続できます。
ユーザの応答:	ルートグループの PK フィールドを接続します。
XMLW_31041	グループ<グループ>の外部キーおよび親グループ<グループ>のプライマリキーは、入力フィールドを 1 つ持てるか、まったく持てません。
説明:	内部エラー。ルートグループのプライマリキーを接続した場合、直下のすべての子グループは、入力フィールドを持っている場合を除いて、外部キーに接続する必要があります。プライマリキーが接続されていない場合、フィールドを接続することはできません。
ユーザの応答:	マッピングを検証してから、セッションを再度実行してください。あるいは、Informatica グローバルカスタマサポートにお問い合わせください。
XMLW_31043	FK はグループ<グループ>から投影された唯一のフィールドです。
説明:	XML ターゲットを持ったマッピングに対してセッションを実行しています。指定されたグループの外部キーは、そのグループに対してのみ投影されたフィールドです。
ユーザの応答:	追加フィールドを指定されたグループに投影するように、マッピングを編集してください。
XMLW_31047	XML 出力のフラッシュ中に MQ のエラーが発生しました。
説明:	Integration Service は、WebSphere MQ キューからの XML データを処理できます。
ユーザの応答:	WebSphere MQ の環境設定が正しいこと、キュー接続プロパティに指定されたキューが存在すること、接続プロパティが有効であることを確認します。

XMLW_31056	XML 出力用の WebSphere MQ キュー<キュー>を開くときに致命的エラーが発生しました。
説明：	Integration Service で WebSphere MQ キューを開くことができませんでした。
ユーザの応答：	WebSphere MQ の環境設定が正しいこと、キュー接続プロパティに指定されたキューが存在すること、接続プロパティが有効であることを確認します。
XMLW_31059	インクリメンタルフラッシュ/コミットの後、XML ドキュメント<ターゲット名>をクローズ中に致命的エラーが発生しました。
説明：	Integration Server は、XML ターゲットファイルを閉じることができませんでした。ファイルに書き込み権限が無いか、ファイルへのパスが不正です。
ユーザの応答：	詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31060	XML 出力<ターゲット名>のフラッシュ中に、致命的エラー<エラー番号>が発生しました。
説明：	XML Writer はターゲットファイルへのデータの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答：	ファイルに書き込み権限およびディスク容量を確認し、ファイルへのパスが存在していることを確かめてください。詳細については、他のエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31061	致命的エラー<エラー番号>が XML ドキュメント<ターゲット名>をクローズ中に発生しました。
説明：	XML Writer は、XML ターゲットファイルをクローズできませんでした。ファイルに書き込み権限が無いか、ファイルへのパスが不正です。
ユーザの応答：	詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31063	ファイルリスト<ターゲット>を開いている際に、致命的エラー<エラー番号>が発生しました。
説明：	XML Writer はファイルリストを開くことができませんでした。ファイルに書き込み権限が無いか、ファイルへのパスが不正です。
ユーザの応答：	ファイルの書き込み権限、ディレクトリパス、ディスクの空き容量、またはファイルが存在していることを確認してください。
XMLW_31064	FTP を使用してローカルファイル<ファイル名>をリモートロケーション<パス>に転送している間に、致命的エラーが発生しました。ファイルリストは作成されません。
説明：	Integration Service は FTP で XML ファイルを転送してリモートロケーションにファイルリストを作成することができませんでした。
ユーザの応答：	FTP 権限、ディレクトリパス、およびネットワーク接続を確認し、FTP サーバーが動作していることを確認してください。

XMLW_31065	ファイルリスト<ファイル名>を FTP 接続で開く際に、致命的エラー<エラー番号>が発生しました。
説明:	Integration Service は、ファイルリストを使用してソースの FTP 接続を開くのに失敗しました。
ユーザの応答:	FTP 権限、ディレクトリパス、およびネットワーク接続を確認し、FTP サーバーが動作していることを確認してください。詳細については、他のエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31066	ファイルリストの生成中に、致命的エラー<エラー番号>が発生しました。
説明:	Integration Service はファイルリストの生成に失敗しました。ファイルに書き込み権限が無いか、ファイルへのパスが不正です。
ユーザの応答:	ファイルの書き込み権限、ディレクトリパス、ディスクの空き容量、またはファイルが存在していることを確認してください。詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31078	Error:MQ セッションの [フラッシュ/コミットに XML 出力] オプションは、現在ではサポートされなくなりました。Designer でこのマッピングを開き、XML ターゲットインスタンスを編集します。[コミット時] プロパティの値を [新規ドキュメントを作成する] に変更します。
説明:	[Output XML on Flush/Commit] 属性を使用する MQ セッションをアップグレードして使用しようとしています。このオプションは、PowerCenter ではサポートされなくなりました。
ユーザの応答:	マッピングを開きます。XML ターゲットインスタンスを編集します。[Output XML on Flush/Commit] オプションの選択を解除します。[コミット時] プロパティで [新規ドキュメントを作成する] オプションを選択してください。
XMLW_31079	エラー: ターゲット<ターゲット名>の On Commit 属性の値が不明です。データが壊れていないかリポジトリをチェックしてください。
説明:	[Output XML on Flush/Commit] 属性を使用する XML セッションをアップグレードして使用しようとしています。このオプションは、PowerCenter ではサポートされなくなりました。
ユーザの応答:	マッピングを開きます。XML ターゲットインスタンスを編集します。[Output XML on Flush/Commit] オプションの選択を解除します。[コミット時] プロパティで [新規ドキュメントを作成する] オプションを選択してください。
XMLW_31080	エラー: 孤立行が発見されました。
説明:	XML ジェネレータトランスフォーメーションで、Integration Service が親のない子行を検出しました。
ユーザの応答:	孤立した行が原因でセッションが失敗するのを避けるために、[孤立行の処理] セッションプロパティを [無視] に設定します。Integration Service は孤立した行を無視します。

XMLW_31086	行<行番号> (XML グループ<グループ>) は、複数の非 NULL 値の階層外部キー値があります。この行はドロップされます。
説明:	行に親である可能性のある行が 2 つある場合、行内の外部キーのいずれか 1 つが NULL である必要があります。
ユーザの応答:	なし。
XMLW_31089	エラー: 指定されたキャッシュサイズ<キャッシュサイズ> (XML ターゲット<ターゲット名>) は 32-bit アドレス空間を上回ることはできません。32-bit サーバーでは、<キャッシュサイズ>より大きくできません。
説明:	Integration Service は XML ドキュメントの生成時に、データキャッシュを使用して XML 行データを保存します。キャッシュのサイズは、XML ターゲットインスタンスに含まれるすべてのグループの合計になります。XML ターゲットキャッシュが大きすぎます。
ユーザの応答:	XML ターゲットのプロパティで、ターゲットのキャッシュサイズを減らしてください。
XMLW_31090	インデックスファイル<ファイル名>を作成できません。
説明:	Integration Service は、XML キャッシュ用のキャッシュインデックスを作成できませんでした。
ユーザの応答:	ファイルの書き込み権限、ディレクトリパス、ディスクの空き容量を確認してください。詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31091	エラー: インデックスファイルの操作エラー<エラー番号>。
説明:	Integration Service は XML キャッシュ用のキャッシュインデックスを書き込めませんでした。
ユーザの応答:	ファイルの書き込み権限、ディレクトリパス、ディスクの空き容量を確認してください。詳細については、前に表示されたエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31092	エラー: XML ドキュメントの作成中にエラーが発生しました。
説明:	XML Writer はターゲットファイルへのデータの書き込みに失敗しました。
ユーザの応答:	ファイルに書き込み権限およびディスク容量を確認し、ファイルへのパスが存在していることを確かめてください。詳細については、他のエラーメッセージを確認してください。
XMLW_31093	エラー: タイプの階層リレーションを確立中にエラーが発生しました。
説明:	セッションは子ビューの XML データを処理できません。親ビューにデータがないためです。
ユーザの応答:	矛盾しているデータがないか確認するか、マッピングを変更してください。

XMLW_31108	Error:循環参照を持つ XML ルートグループ<グループ>の適切な開始行が見つかりませんでした。したがって出力はされません。
説明:	循環参照を含む複数のルート行がデータに存在しているにもかかわらず、NULL の外部キーを持つルート行がまったく存在しない場合、Integration Service は開始行を見つけることができません。
ユーザの応答:	ソースデータに、別のグループの子でない、ルートに向かう行が 1 つ含まれることを確認します。
XMLW_31110	エラー: シングルオカレンスグループ<グループ> (親グループ<親グループ>) において重複行を検出しました。
説明:	Integration Service がグループ内で重複行を検出しました。
ユーザの応答:	重複行のためにセッションが失敗するのを避けるため、ターゲットについて、[重複行の処理] セッションプロパティを [最初の行] または [最後の行] に設定します。
XMLW_31118	Error:外部キーフィールド<外部キー> (XML 派生グループ<グループ>、XML ターゲット<ターゲット名>) が投影されていません。基本型情報がないため、グループの出力行を生成できません。
説明:	XML 派生グループの外部キーにデータがないため、セッションは失敗しました。
ユーザの応答:	マッピングの外部キーにリンクを追加してください。
XMLW_31210	SFTP を使用してローカルファイル<ファイル名>をリモートロケーション<パス>に転送している間に、致命的エラーが発生しました。ファイルリストは作成されません。
説明:	Integration Service は SFTP で XML ファイルを転送してリモートロケーションにファイルリストを作成できませんでした。
ユーザの応答:	SFTP 権限、ディレクトリパス、およびネットワーク接続を確認し、SFTP サーバーが動作していることを確認してください。
XMLW_31211	SFTP を使用してリモートリストファイル<ファイル名>を開く際に致命的エラーが発生しました。
説明:	Integration Service は、ファイルリストを使用してソースの SFTP 接続を開くのに失敗しました。
ユーザの応答:	SFTP 権限、ディレクトリパス、およびネットワーク接続を確認し、SFTP サーバーが動作していることを確認してください。詳細については、他のエラーメッセージを確認してください。