



Informatica®  
10.4.0

## 메시지 참조

## Informatica 메시지 참조

10.4.0

2019년12월

© 저작권 Informatica LLC 1998, 2020

이 소프트웨어와 설명서는 사용 및 공개에 대한 제한 사항이 포함되어 있는 별도의 사용권 계약에 따라서만 제공됩니다. 본 문서의 어떤 부분도 Informatica LLC의 사전 통지 없이 어떠한 형태나 수단(전자적, 사진 복사, 녹음 등)으로 복제되거나 전송될 수 없습니다.

Informatica, Informatica 로고 및 PowerExchange는 미국과 전 세계 여러 관할 국가에서 Informatica LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. Informatica 상표의 현재 목록은 <https://www.informatica.com/trademarks.html>에서 확인할 수 있습니다. 다른 회사 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다.

미국 정부 권한. 미국 정부 고객에게 제공되는 프로그램, 소프트웨어, 데이터베이스, 관련 문서 및 기술 데이터는 해당하는 연방 입수 규정 및 기관별 보안 규정에 따라 "상용 컴퓨터 소프트웨어" 또는 "상용 기술 데이터"입니다. 따라서 사용, 복제, 공개, 수정 및 조정은 해당하는 정부 계약에 규정된 제한 사항 및 라이선스 조건을 따르며, 정부 계약 조건에 의해 적용 가능한 한도 내에서, FAR 52.227-19, 상용 소프트웨어 라이선스에 규정된 추가 권한이 적용됩니다.

이 소프트웨어 및/또는 설명서 중 일부는 타사 저작권의 적용을 받으며, 이에 국한되지 않습니다. 저작권 DataDirect Technologies. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Sun Microsystems. 모든 권리 보유. 저작권 (c) RSA Security Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Ordinal Technology Corp. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Aandacht c.v. 모든 권리 보유. 저작권 Genivia, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 Isomorphic Software. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Meta Integration Technology, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Intalio. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Oracle. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Adobe Systems Incorporated. 모든 권리 보유. 저작권 (c) DataArt, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) ComponentSource. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Microsoft Corporation. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Rogue Wave Software, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Teradata Corporation. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Yahoo! Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Glyph & Cog, LLC. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Thinkmap, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Clearpace Software Limited. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Information Builders, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) OSS Nokalva, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 Edifecs, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 Cleo Communications, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) International Organization for Standardization 1986. 모든 권리 보유. 저작권 (c) ej-technologies GmbH. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Jaspersoft Corporation. 모든 권리 보유. 저작권 (c) International Business Machines Corporation. 모든 권리 보유. 저작권 (c) yWorks GmbH. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Lucent Technologies. 모든 권리 보유. 저작권 (c) University of Toronto. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Daniel Veillard. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Uniconic, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) MicroQuill Software Publishing, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) PassMark Software Pty Ltd. 모든 권리 보유. 저작권 (c) LogiXML, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) 2003-2010 Lorenzi Davide, 모든 권리 보유. 저작권 (c) Red Hat, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. 모든 권리 보유. 저작권 (c) EMC Corporation. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Flexera Software. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Jinfonet Software. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Apple Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Telerik Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) BEA Systems. 모든 권리 보유. 저작권 (c) PDFlib GmbH. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Orientation in Objects GmbH. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Tanuki Software, Ltd. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Ricebridge. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Sencha, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Scalable Systems, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) jQWidgets. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Tableau Software, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) MaxMind, Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) TMate Software s.r.o. 모든 권리 보유. 저작권 (c) MapR Technologies Inc. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Amazon Corporate LLC. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Highsoft. 모든 권리 보유. 저작권 (c) Python Software Foundation. 모든 권리 보유. 저작권 (c) BeOpen.com. 모든 권리 보유. 저작권 (c) CNRI. 모든 권리 보유.

이 제품에는 Apache Software Foundation(<http://www.apache.org/>)에서 개발한 소프트웨어 및/또는 Apache License의 다양한 버전("라이선스")에 따라 사용이 허가 된 기타 소프트웨어가 포함되어 있습니다. <http://www.apache.org/licenses/>에서 이러한 라이선스의 복사본을 얻을 수 있습니다. 관련 법규 또는 서면 동의에 명시되어 있지 않은 경우, 이러한 라이선스에 따라 배포되는 소프트웨어는 어떠한 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 또는 조건 없이 "있는 그대로" 배포됩니다. 사용 권한에 대한 특정 언어별 라이선스 및 해당 라이선스에 따른 제한 사항을 참조하십시오.

이 제품에는 Mozilla(<http://www.mozilla.org/>)에서 개발한 소프트웨어, JBoss Group, LLC(저작권 JBoss Group, LLC, 모든 권리 보유.)가 저작권을 소유한 소프트웨어, Bruno Lowagie and Paulo Soares(저작권 (c) 1999-2006 by Bruno Lowagie and Paulo Soares)가 저작권을 소유한 소프트웨어 및 GNU Lesser General Public License Agreement(<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>)의 다양한 버전에 따라 라이선스가 부여된 기타 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 해당 정보는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 이에 국한되지 않는 어떠한 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 없이 "있는 그대로" 제공되며, Informatica는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

이 제품에는 Douglas C. Schmidt와 Washington University, University of California, Irvine, Vanderbilt University의 연구팀(저작권 ((c)) 1993-2006, 모든 권리 보유.)이 저작권을 소유한 ACE(TM) 및 TAO(TM) 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

이 제품에는 OpenSSL Toolkit(저작권 The OpenSSL Project. 모든 권리 보유.)에서 사용할 수 있도록 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있으며 이 소프트웨어의 재배포는 <http://www.openssl.org> 및 <http://www.openssl.org/source/license.html>의 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 Curl 소프트웨어(저작권 1996-2013, Daniel Stenberg, <[daniel@haxx.se](mailto:daniel@haxx.se)>. 모든 권리 보유.)가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한 사항은 <http://curl.haxx.se/docs/copyright.html>에 명시된 조항에 따라 변경될 수 있습니다. 위와 같은 저작권 고지 및 이러한 허가 고지가 모든 제품에 표시되어 있는 경우 목적 및 사용권 유무에 관계없이 이 소프트웨어는 사용, 수정 및 배포할 수 있는 사용 권한이 부여됩니다.

이 제품에는 MetaStuff, Ltd(저작권 2001-2005 ((C)) MetaStuff, Ltd. 모든 권리 보유.)가 저작권을 소유한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한은 <http://www.dom4j.org/license.html>의 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 Per Bothner(저작권 (c) 1996-2006 Per Bothner. 모든 권리 보유.)가 저작권을 소유한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이러한 정보를 사용할 수 있는 권리는 <http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html>의 라이선스에 설명되어 있습니다.

이 제품에는 OSSP UUID 소프트웨어(저작권 (c) 2002 Ralf S. Engelschall, 저작권 (c) 2002 The OSSP Project 저작권 (c) 2002 Cable & Wireless Deutschland)가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한은 <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>의 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 Boost(<http://www.boost.org/>)에서 개발하거나 Boost 소프트웨어 라이선스에 따라 개발된 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한은 [http://www.boost.org/LICENSE\\_1\\_0.txt](http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)의 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 University of Cambridge(저작권 (c) 1997-2007 University of Cambridge)가 저작권을 소유한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한은 <http://www.pcre.org/license.txt>의 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 Eclipse Foundation(저작권 (c) 2007 The Eclipse Foundation. 모든 권리 보유.)이 저작권을 소유한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한은 <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> 및 <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>의 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

이 제품에는 <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>, <http://www.stlport.org/doc/license.html>, <http://asm.ow2.org/license.html>, <http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>, <http://hsqldb.org/web/hsqLicense.html>, <http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>, <http://jung.sourceforge.net/license.txt>, [http://www.gzip.org/zlib\\_license.html](http://www.gzip.org/zlib_license.html), <http://www.openldap.org/software/release/license.html>, <http://www.libssh2.org>, <http://slf4j.org/licenses.html>, <http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>, <http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>, <http://antlr.org/license.html>, <http://aopalliance.sourceforge.net/>, <http://www.bouncycastle.org/licence.html>, <http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>, <http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>, [http://jotm.objectweb.org/bsd\\_license.html](http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html), <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>, <http://www.slf4j.org/license.html>, <http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>, <http://www.json.org/license.html>, <http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>, <http://www.postgresql.org/about/licence.html>, <http://www.sqlite.org/copyright.html>, <http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>, <http://www.jaxen.org/faq.html>, <http://www.jdom.org/docs/faq.html>, <http://www.slf4j.org/licenses.html>, <http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/iodbcLicense>, <http://www.keplerproject.org/md5/license.html>, <http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>, <http://www.edankert.com/bounce/index.html>, <http://www.net-snmp.org/about/license.html>, <http://www.openmdx.org/#FAQ>, [http://www.php.net/license/3\\_01.txt](http://www.php.net/license/3_01.txt), <http://srp.stanford.edu/license.txt>, <http://www.schneier.com/blowfish.html>, <http://www.jmock.org/license.html>, <http://xsos.java.net>, <http://benalman.com/about/license/>, <https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>, <http://>

[www.h2database.com/html/license.html#summary](http://www.h2database.com/html/license.html#summary), <http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>, <http://jdbc.postgresql.org/license.html>, <http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>, <https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>, <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>, <http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>, <https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>, <https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>, <https://code.google.com/p/lz4/>, <https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>, <http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>, <https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>, <http://www.scala-lang.org/license.html>, <https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>, <http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>, <https://aws.amazon.com/asl/>, <https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE> 및 <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>.

이 제품에는 Academic Free License(<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>), Common Development and Distribution License(<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>), Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>), Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, BSD License(<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>), 새 BSD License(<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>), MIT License(<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>), Artistic License(<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>) 및 Initial Developer's Public License 버전 1.0(<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>)에 따라 라이선스가 부여된 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

이 제품에는 Joe Walnes와 XStream Committers(저작권 (c) 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers. 모든 권리 보유.)가 저작권을 소유한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한은 <http://xstream.codehaus.org/license.html>의 조항에 따라 변경될 수 있습니다. 이 제품에는 Indiana University Extreme! Lab에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 자세한 내용을 확인하려면 <http://www.extreme.indiana.edu/>를 방문하십시오.

이 제품에는 Frank Balluffi 및 Markus Moeller(저작권 (c) 2013 Frank Balluffi and Markus Moeller. 모든 권리 보유.)가 저작권을 소유한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이 소프트웨어와 관련된 사용 권한 및 제한 사항은 MIT license에 명시된 조항에 따라 변경될 수 있습니다.

<https://www.informatica.com/legal/patents.html>에서 특허를 참조하십시오.

고지 사항: Informatica LLC는 비침해, 상품성 또는 특정 목적에 따른 사용에 대한 묵시적 보증을 포함하여 이에 국한되지 않는 어떠한 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 없이 이 문서를 "있는 그대로" 제공합니다. Informatica LLC는 이 소프트웨어나 문서에 오류가 없음을 보장하지 않습니다. 이 소프트웨어나 설명서에 제공된 정보에는 기술적 오류나 인쇄 오류가 있을 수 있습니다. 이 소프트웨어 및 설명서의 정보는 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다.

#### 고지 사항

이 Informatica 제품(이하 "소프트웨어")에는 Progress Software Corporation(이하 "DataDirect")의 운영 회사인 DataDirect Technologies의 특정 드라이버(이하 "DataDirect Drivers")가 포함되어 있습니다. 이러한 드라이버에는 다음 조건이 적용됩니다.

1. DataDirect Drivers는 상품성, 특정 목적에의 적합성 및 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함하여 이에 국한되지 않는 어떠한 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다.
2. DataDirect 또는 그 타사 공급자는 손해의 발생 가능성을 사전에 알고 있었는지 여부에 관계없이 ODBC 드라이버의 사용으로 발생하는 직접, 간접, 부수적, 특별, 결과적 또는 기타 손해에 대해 어떠한 경우에도 최종 사용자에게 책임을 지지 않습니다. 이러한 제한 사항은 계약 위반, 보증 불이행, 과실, 무과실 책임, 허위 진술 및 기타 불법 행위를 포함하여 이에 국한되지 않는 모든 소송 사유에 적용됩니다.

이 설명서의 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 문서에서 문제가 발견되는 경우 [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com)으로 보고해 주십시오.

Informatica 제품은 제품이 제공될 당시의 계약 조건에 따라 보증됩니다. Informatica는 상품성과 특정 목적에의 적합성에 대한 보증 그리고 비침해에 대한 보증 또는 조건을 포함하여 어떠한 종류의 명시적이거나 묵시적인 보증 없이 이 문서의 정보를 "있는 그대로" 제공합니다.

발행 날짜: 2020-02-10

# 목차

<b>서문</b>	<b>9</b>
Informatica 리소스	9
Informatica 네트워크	9
Informatica 기술 자료	9
Informatica 설명서	9
Informatica Product Availability Matrix	10
Informatica Velocity	10
Informatica Marketplace	10
Informatica 글로벌 고객 지원 센터	10
<b>장 1: 클라이언트 메시지</b>	<b>11</b>
PowerExchange for JMS 메시지	11
PowerExchange for Netezza 메시지	14
PowerExchange for PeopleSoft 메시지	15
PowerExchange for Salesforce.com 메시지	17
PowerExchange for SAP NetWeaver 메시지	18
소스 정의 가져오기	18
필터 조건 유효성 검사	19
조인 조건 유효성 검사	20
SAP 함수 유효성 검사	20
ABAP 프로그램 변수 작성	21
ABAP 프로그램 정리	21
ABAP 프로그램 생성 및 설치	21
SAP 매핑 유효성 검사	24
SAP 매핑 가져오기 및 내보내기	24
ALE를 사용하여 IDocs 처리	26
데이터 마이그레이션 메시지	27
비즈니스 콘텐츠 통합 메시지	28
PowerExchange for SAP NetWeaver BI 메시지	29
PowerExchange for TIBCO 메시지	30
PowerExchange for webMethods 메시지	32
PowerExchange for Web Services 메시지	33
PowerExchange for WebSphere MQ 메시지	35
XML 메시지	36
<b>장 2: Informatica Administrator 메시지</b>	<b>38</b>
Informatica Administrator 메시지	38
<b>장 3: 메시지 코드</b>	<b>42</b>
ADV 메시지	42

ALERT 메시지. . . . .	42
ATHR 메시지. . . . .	43
AUTH 메시지. . . . .	45
AUTHEN 메시지. . . . .	49
<b>장 4: B 메시지 코드. . . . .</b>	<b>50</b>
BAPI 메시지. . . . .	50
BR 메시지. . . . .	53
BTree 메시지. . . . .	54
BW 메시지. . . . .	56
<b>장 5: C 메시지 코드. . . . .</b>	<b>59</b>
CFG 메시지. . . . .	59
CMD 메시지. . . . .	67
CMN 메시지. . . . .	67
CNX 메시지. . . . .	97
CONF 메시지. . . . .	97
CSE 메시지. . . . .	98
CTSDK 메시지. . . . .	99
<b>장 6: D 메시지 코드. . . . .</b>	<b>100</b>
DBGR 메시지. . . . .	100
DMI 메시지. . . . .	104
DOM 메시지. . . . .	107
DS 메시지. . . . .	108
DSP 메시지. . . . .	109
<b>장 7: E 메시지 코드. . . . .</b>	<b>110</b>
EB 메시지. . . . .	110
EP 메시지. . . . .	114
EB 메시지. . . . .	123
EXP 메시지. . . . .	123
EXPFN 메시지. . . . .	129
<b>장 8: F 메시지 코드. . . . .</b>	<b>130</b>
FEXP 메시지. . . . .	130
FR 메시지. . . . .	131
FTP 메시지. . . . .	139
<b>장 9: H 메시지 코드. . . . .</b>	<b>145</b>
HIER 메시지. . . . .	145

<b>장 10: I 메시지 코드.....</b>	<b>147</b>
IDM 메시지.....	147
IDOC 메시지.....	151
<b>장 11: J 메시지 코드.....</b>	<b>162</b>
JDE 메시지.....	162
JMS 메시지.....	167
JSDK 메시지.....	176
JTX 메시지.....	176
<b>장 12: L 메시지 코드.....</b>	<b>182</b>
LB 메시지.....	182
LDAP 메시지.....	183
LDBG 메시지.....	186
LGS 메시지.....	188
LIC 메시지.....	190
LM 메시지.....	194
LMTGT 메시지.....	207
Lotus Notes 메시지.....	209
<b>장 13: M 메시지 코드.....</b>	<b>211</b>
MBC_EXCL 메시지.....	211
MDAdapter 메시지.....	213
MDO 메시지.....	213
MMS 메시지.....	216
MPSVCCMN 메시지.....	216
MQ 메시지.....	216
MSRdr 메시지.....	225
<b>장 14: N 메시지 코드.....</b>	<b>227</b>
NODE 메시지.....	227
NTSERV 메시지.....	227
NZRDR 메시지.....	234
NZWRT 메시지.....	235
<b>장 15: O 메시지 코드.....</b>	<b>237</b>
OBJM 메시지.....	237
ODL 메시지.....	238
OPT 메시지.....	242
<b>장 16: P 메시지 코드.....</b>	<b>250</b>
파서 메시지.....	250

PCCL 메시지. ....	251
PCSF 메시지. ....	253
PETL 메시지. ....	267
PMF 메시지. ....	269
PMJVM 메시지. ....	272
PR 메시지. ....	272
PWX 메시지. ....	277
PWXCMD 메시지. ....	279
PWXLog 메시지. ....	281
PWXNative 메시지. ....	282
PWXPC 메시지. ....	283

## 장 17: R 메시지 코드..... 284

REGEX 메시지. ....	284
REP 메시지. ....	285
REP_CORE 메시지. ....	334
RFC 메시지. ....	334
RR 메시지. ....	336
RS 메시지. ....	338

## 장 18: S 메시지 코드..... 341

SAPUTIL 메시지. ....	341
SDKC 메시지. ....	342
SDKS 메시지. ....	342
SDKXML 메시지. ....	343
SF 메시지. ....	343
SFDC 메시지. ....	348
SM 메시지. ....	351
SORT 메시지. ....	355
SPC 메시지. ....	357
SQL 메시지. ....	358
SR 메시지. ....	360

## 장 19: T 메시지 코드..... 366

TE 메시지. ....	366
TIB 메시지. ....	368
TM 메시지. ....	379
TPTRD 메시지. ....	390
TPTWR 메시지. ....	396
TT 메시지. ....	408

<b>장 20: U 메시지 코드.....</b>	<b>414</b>
UDT 메시지.....	414
UM 메시지.....	417
<b>장 21: V 메시지 코드.....</b>	<b>424</b>
VAR 메시지.....	424
<b>장 22: W 메시지 코드.....</b>	<b>430</b>
WEBM 메시지.....	430
WRT 메시지.....	433
WSC 메시지.....	451
WSH 메시지.....	453
WSP 메시지.....	461
<b>장 23: X 메시지 코드.....</b>	<b>467</b>
XMLR 메시지.....	467
XMLW 메시지.....	467



# 서문

*Informatica®* 메시지 참조를 통해 로그에 표시된 런타임 오류를 이해하고 오류를 기반으로 어떤 작업을 수행할 수 있는지 알아보십시오. 이 참조의 오류 메시지는 메시지 코드별로 그룹화되어 있습니다.

## Informatica 리소스

Informatica는 Informatica Network 및 기타 온라인 포털을 통해 다양한 범위의 제품 리소스를 제공합니다. 리소스를 통해 Informatica 제품 및 솔루션을 최대한 활용하고 다른 Informatica 사용자 및 주제별 전문가로부터 배울 수 있습니다.

### Informatica 네트워크

Informatica Network는 Informatica 기술 자료, Informatica 글로벌 고객 지원 센터 등 여러 리소스로 연결되는 관문입니다. Informatica Network를 시작하려면 <https://network.informatica.com>을 방문하십시오.

Informatica Network 멤버인 경우 다음 옵션이 가능합니다.

- 기술 자료에서 제품 리소스를 검색할 수 있습니다.
- 제품 사용 가능 여부에 대한 정보를 봅니다.
- 지원 사례를 생성하고 검토할 수 있습니다.
- 거주 지역의 Informatica 사용자 그룹 네트워크를 검색하고 동료와 협업 관계 유지

### Informatica 기술 자료

Informatica 기술 자료를 사용하여 사용 방법 문서, 모범 사례, 비디오 자습서, 자주 묻는 질문에 대한 답변 등 제품 리소스를 확인할 수 있습니다.

기술 자료를 검색하려면 <https://search.informatica.com>을 방문하십시오. 기술 자료에 대한 질문, 의견 또는 아이디어가 있는 경우 [KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com)을 통해 Informatica 기술 자료 팀에 문의해 주시기 바랍니다.

### Informatica 설명서

Informatica 설명서 포털에서 확장된 설명서 라이브러리를 탐색하여 현재 및 최근 제품 릴리스를 확인할 수 있습니다. 설명서 포털을 탐색하려면 <https://docs.informatica.com>을 방문하십시오.

제품 설명서에 대한 질문, 의견 또는 아이디어가 있는 경우 [infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com)에서 Informatica 설명서 팀에 문의해 주시기 바랍니다.

## Informatica Product Availability Matrix

PAM(Product Availability Matrix)은 제품 릴리스에서 지원하는 운영 체제 버전, 데이터베이스 및 데이터 소스 유형과 대상을 나타냅니다.

<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>에서 Informatica PAM을 찾을 수 있습니다.

## Informatica Velocity

Informatica Velocity는 수백 가지 데이터 관리 프로젝트의 실제 경험을 토대로 Informatica 전문 서비스업에서 개발한 팁과 모범 사례 모음입니다. Informatica Velocity는 전 세계의 조직과 협력하여 성공적인 데이터 관리 솔루션을 계획, 개발, 배포 및 유지 관리하는 Informatica 컨설턴트의 포괄적인 지식을 보여줍니다.

Informatica Velocity 리소스는 <http://velocity.informatica.com>에서 확인할 수 있습니다. Informatica Velocity에 대한 질문, 주석 또는 아이디어가 있으시면 Informatica 전문 서비스업([ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com))에 문의하십시오.

## Informatica Marketplace

Informatica Marketplace는 Informatica 구현을 확대 및 개선하기 위한 솔루션을 찾을 수 있는 포럼입니다. Marketplace에서 Informatica 개발자와 파트너가 제공하는 수백 개의 솔루션을 활용하여 생산성을 향상시키고 프로젝트의 구현에 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. <https://marketplace.informatica.com>에서 Informatica Marketplace를 찾을 수 있습니다.

## Informatica 글로벌 고객 지원 센터

전화 또는 Informatica Network를 통해 글로벌 지원 센터에 문의할 수 있습니다.

해당 지역의 Informatica 글로벌 고객 지원 전화 번호는 Informatica 웹 사이트 (<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>)를 방문하여 찾을 수 있습니다.

Informatica Network에서 온라인 지원 리소스를 찾으려면 <https://network.informatica.com>을 방문하고 eSupport 옵션을 선택하십시오.

# 제 1 장

## 클라이언트 메시지

이 장에 포함된 항목:

- [PowerExchange for JMS 메시지, 11](#)
- [PowerExchange for Netezza 메시지, 14](#)
- [PowerExchange for PeopleSoft 메시지, 15](#)
- [PowerExchange for Salesforce.com 메시지, 17](#)
- [PowerExchange for SAP NetWeaver 메시지, 18](#)
- [PowerExchange for SAP NetWeaver BI 메시지, 29](#)
- [PowerExchange for TIBCO 메시지, 30](#)
- [PowerExchange for webMethods 메시지, 32](#)
- [PowerExchange for Web Services 메시지, 33](#)
- [PowerExchange for WebSphere MQ 메시지, 35](#)
- [XML 메시지, 36](#)

## PowerExchange for JMS 메시지

**필드 <필드 이름>에 할당된 데이터 유형이 올바르지 않습니다.**

설명: JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에서 지정된 필드의 데이터 유형이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

**JMS 소스 필드가 "NOTNULL"을 허용하지 않아 필드 <필드 이름>이(가) 올바르지 않습니다.**

설명: XML 파일에서 JMS 소스 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에 지정된 필드가 "Null이 아님"으로 설정되었습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### 헤더 필드 <필드 이름>이(가) 누락되었습니다.

- 설명: XML 파일에서 JMS 소스 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오려고 했습니다. 그러나 JMS 대상을 나타내는 XML 파일 가져오기를 시도했습니다.
- 사용자 응답: XML 파일이 JMS 소스 정의를 나타내는 경우 JMS 소스 정의로 가져와야 합니다.
- 설명: XML 파일에서 JMS 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오려고 했습니다. 그러나 JMS 소스를 나타내는 XML 파일 가져오기를 시도했습니다.
- 사용자 응답: XML 파일이 JMS 대상 정의를 나타내는 경우 JMS 대상 정의로 가져와야 합니다.
- 설명: 헤더 필드가 누락되었습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.
- 사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### JMS 본문 필드 이름이 올바르지 않습니다.

- 설명: JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 JMS 본문 필드 이름이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.
- 사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### JMS 속성 필드 값이 올바르지 않습니다.

- 설명: JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 JMS 속성 필드의 값이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.
- 사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### 메시지 본문 필드가 누락되었습니다.

- 설명: XML 파일에서 바이트 메시지, 텍스트 메시지 또는 맵 메시지 형식으로 JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오려고 했습니다. 하지만 XML 파일에 본문 필드가 포함되어 있지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.
- 사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### 개체에 올바르지 않은 메시지 본문 유형이 포함되어 있습니다.

- 설명: JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 올바르지 않은 메시지 본문 유형이 XML 파일에 포함되어 있습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.
- 사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### 개체에 잘못된 필드 범주 <범주>이(가) 있습니다.

- 설명: JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에서 메시지 필드에 올바르지 않은 범주가 있습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.
- 사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **개체에 잘못된 헤더 필드가 있습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에 잘못된 헤더 필드가 포함되어 있습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **개체에 잘못된 헤더 필드 맵 값이 있습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에 잘못된 헤더 필드 맵 값이 포함되어 있습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **개체가 바이트 메시지이지만, 본문 필드 이름이 올바르지 않습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 바이트 메시지 형식으로 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에서 본문 필드 이름이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **개체가 바이트 메시지이지만, 본문 필드의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 바이트 메시지 형식으로 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에서 본문 필드의 데이터 유형이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **개체가 텍스트 메시지이지만, 본문 필드 이름이 올바르지 않습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 텍스트 메시지 형식으로 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에서 본문 필드 이름이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **개체가 텍스트 메시지이지만, 본문 필드의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 텍스트 메시지 형식으로 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일에서 본문 필드의 데이터 유형이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

### **전체 자릿수가 올바르지 않습니다.**

**설명:** JMS 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 XML 파일에서 가져오려고 했습니다. 그러나 필드의 전체 자릿수가 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

**알 수 없는 오류가 발생했습니다.**

설명: 디자이너에서 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 리포지토리 서비스가 실행되지 않는 것 같습니다.

사용자 응답: 리포지토리 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 필요한 경우 리포지토리 서비스를 시작하십시오.

설명: 리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## PowerExchange for Netezza 메시지

**ODBC 데이터 소스 관리자를 여는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**Netezza 소스 가져오기 메뉴 항목을 가져오지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**Netezza 대상 가져오기 메뉴 항목을 추가하지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**데이터베이스에 로그인하지 못했습니다.**

설명: 올바르지 않은 사용자 이름, 암호 또는 DSN 항목입니다.

사용자 응답: 올바른 사용자 이름 및 암호를 입력하고 DSN 항목이 올바른지 확인하십시오.

**출력 링크를 찾을 수 없거나 출력 링크에 대한 입력 링크를 찾을 수 없습니다.**

설명: 매핑이 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 소스 한정자에 대한 하나 이상의 출력 링크를 제공하거나 모든 출력 링크에 대한 입력 링크를 제공하십시오.

# PowerExchange for PeopleSoft 메시지

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>: 유효 날짜 데이터 추출을 위한 쿼리를 준비하는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: 기본 키 또는 PeopleSoft 키가 정의되지 않은 유효 날짜의 레코드에서 현재 행을 추출하도록 이 응용 프로그램 소스 한정자를 정의했습니다.

사용자 응답: PeopleSoft 레코드를 다시 가져와서 교체하거나 소스 분석기에서 기본 또는 PeopleSoft 키를 정의하십시오.

설명: 이 응용 프로그램 소스 한정자의 유효 날짜 조인 순서 및 정의된 기본 키 또는 PeopleSoft 키가 없는 유효 날짜 레코드 중 하나 이상을 지정했습니다.

사용자 응답: PeopleSoft 레코드를 다시 가져와서 교체하거나 소스 분석기에서 기본 또는 PeopleSoft 키를 정의하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 올바르지 않은 소스 이름이 포함된 유효 날짜 추출 조인 순서가 있습니다.**

설명: 유효 날짜 조인 순서 필드에서 응용 프로그램 소스 한정자에 연결되지 않은 PeopleSoft 레코드 이름을 입력했습니다.

사용자 응답: 유효 날짜 조인 순서 필드를 편집하여 각 PeopleSoft 레코드 이름의 철자를 올바르게 입력하십시오. 유효 날짜 조인 순서 필드에 입력하는 레코드 이름은 응용 프로그램 소스 한정자와 연결된 레코드와 일치해야 합니다. 첨표를 사용하여 각 레코드 이름을 구분하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 올바르지 않은 추출 날짜가 있습니다.**

설명: 추출 날짜를 잘못된 날짜 형식으로 입력했습니다.

사용자 응답: 추출 날짜를 MM/DD/YYYY HH24:MI:SS 형식으로 입력하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 첨부된 트리가 두 개 이상 있습니다.**

설명: 나열된 응용 프로그램 소스 한정자가 두 개 이상의 가져온 PeopleSoft 트리 소스 정의에 관련되거나 연관되어 있습니다. 하나의 가져온 트리 소스 정의만 단일 응용 프로그램 소스 한정자에 연결할 수 있습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자에서 트리 소스 정의 중 하나의 연결을 끊으십시오. 또는 연결된 트리 소스 정의 중 한 개를 제거하십시오. 단일 매핑에서 두 개 이상의 트리를 사용하려면 사용하려는 각 트리에 대해 응용 프로그램 소스 한정자를 생성하십시오. 조이너 변환을 사용하여 두 개의 관련된 트리를 조인하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 인바운드 링크가 없는 예상 포트가 있습니다.**

설명: 나열된 응용 프로그램 소스 한정자에는 연결된 출력 포트가 있고 해당 입력 포트가 연결되어 있지 않습니다.

사용자 응답: 필요한 입력 포트를 연결하거나 연결된 출력 포트의 연결을 끊으십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 트리와 추출 재정의가 있습니다.**

설명: 나열된 응용 프로그램 소스 한정자가 PeopleSoft 트리 소스 정의에 대해 사용자 정의 추출 재정의의 사용을 합니다. 트리 소스에 대해 추출 재정의의 사용을 할 수 없습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자를 편집하여 추출 재정의의 제거하고 매핑을 저장하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 원터 트리 및 다른 소스가 있습니다.**

설명: 나열된 응용 프로그램 소스 한정자가 가져온 원터 트리 소스 정의 및 다른 소스 정의에 연결되어 있습니다. 원터 트리를 PeopleSoft 소스와 조인할 수 없습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자에서 원터 트리 또는 다른 소스의 연결을 끊으십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>이(가) 올바른 PeopleSoft SQ가 아닙니다.**

설명: 나열된 응용 프로그램 소스 한정자가 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 관련 오류 메시지를 참조하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름> 소스가 서로 관련이 없습니다.**

설명: 나열된 응용 프로그램 소스 한정자에서 관련되지 않은 두 소스를 연결하거나 연관시키려고 시도했습니다.

사용자 응답: 관련되지 않은 소스 중 하나의 연결을 끊으십시오. 또는 연결된 소스 정의 중 하나를 제거하십시오. 응용 프로그램 소스 한정자에서 관련된 소스만 연결하거나 연관시킬 수 있습니다.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름> 트리가 비세부 소스와 조인되었습니다.**

설명: 사용자가 응용 프로그램 소스 한정자에서 레코드와 가져온 트리를 연결하거나 연관시켰으며 이 레코드가 트리에 대한 세부 정보 레코드가 아닙니다.

사용자 응답: 세부 정보 이외 레코드가 세부 정보 레코드와 관련되어 있는 경우 가져온 트리를 세부 정보 이외 레코드와 연결하거나 연관시킬 수 있고 세부 정보 레코드를 응용 프로그램 소스 한정자와 연결하거나 연관시킬 수 있습니다.

트리와 세부 정보 이외 레코드를 연결하여 응용 프로그램 소스 한정자를 구분하고 조이너 변환과 해당 한정자를 조인할 수 있습니다.

가져온 트리에 대한 세부 데이터를 제공하는 레코드를 결정하려면 매핑 디자이너에서 트리 소스 정의를 연 후 특성 탭을 클릭합니다.

**오류! <소스 이름>은(는) 올바른 PeopleSoft 소스가 아닙니다.**

설명: PeopleSoft에서 가져오기 대화 상자에서 PeopleSoft가 아닌 개체를 가져오려고 했습니다.

사용자 응답: PeopleSoft에서 가져오기 대화 상자를 사용하여 PeopleSoft 소스만 가져오십시오.

설명: PeopleSoft에서 가져오기 대화 상자에서 PeopleSoft 메타데이터 테이블에 대한 SELECT 사용 권한이 없는 데이터베이스 사용자 이름을 입력했습니다.

사용자 응답: 다른 사용자 이름을 사용하거나 PeopleSoft 관리자가 이 사용자 이름에 대해 필요한 사용 권한을 부여하도록 하십시오.

**오류! 소스 <소스 이름>에서 PeopleSoft 메타데이터를 찾을 수 없습니다.**

설명: PeopleSoft에서 가져오기 대화 상자에서 PeopleSoft 메타데이터 테이블에 대한 SELECT 사용 권한이 없는 데이터베이스 사용자 이름을 입력했습니다.

사용자 응답: 다른 사용자 이름을 사용하거나 PeopleSoft 관리자가 사용자에게 적절한 사용 권한을 부여하도록 하십시오.

설명: PeopleSoft에서 가져오기 대화 상자에 입력된 사용자 이름에는 이 데이터베이스에 로그인할 수 있는 사용 권한이 없습니다.

사용자 응답: 다른 사용자 이름을 사용하거나 데이터베이스 관리자가 사용자에게 적절한 사용 권한을 부여하도록 하십시오.



**오류! 이 버전의 PeopleSoft 소스 <소스 이름>은(는) 지원되지 않습니다!**

설명: 이 버전의 PowerExchange® for PeopleSoft에서 지원되지 않는 PeopleSoft 버전에서 PeopleSoft 소스 정의를 가져오려고 했습니다.

사용자 응답: 지원되는 버전의 PeopleSoft에서만 소스 정의를 가져오거나 소스 데이터를 추출하십시오.

**PeopleSoft 데이터베이스 서버에 로그인하지 못했습니다.**

설명: Designer가 PeopleSoft 시스템 데이터베이스 서버에 액세스할 수 없습니다. 네트워크 또는 데이터베이스 서버가 제대로 실행 중이지 않을 수 있습니다.

사용자 응답: 다시 시도하기 전에 네트워크 및 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.

**지정된 언어 코드(<언어 코드>)가 올바르지 않거나 현재 PeopleSoft 시스템에 구성되어 있지 않습니다.**

설명: PeopleSoft 소스 정의를 가져올 때 올바르지 않은 PeopleSoft 언어 코드를 입력했습니다. 이 코드는 유효한 PeopleSoft 언어 코드가 아니거나 사용자가 액세스한 PeopleSoft 시스템에 구성되어 있지 않습니다.

사용자 응답: 액세스하려는 PeopleSoft 시스템에 대해 구성된 PeopleSoft 언어 코드를 입력하십시오.

**지정된 언어 코드(<언어 코드>)가 올바르지 않거나 현재 PeopleSoft 시스템에 구성되어 있지 않습니다.**

설명: PeopleSoft에서 가져오기 대화 상자에 입력한 언어 코드가 유효한 PeopleSoft 언어 코드가 아니거나 PeopleSoft 시스템에 등록되어 있지 않습니다.

사용자 응답: 유효한 PeopleSoft 언어 코드를 입력하십시오.

## PowerExchange for Salesforce.com 메시지

**DescribeGlobal이 실패했습니다. 오류 코드: <오류 코드> 이유: <오류 메시지>입니다.**

설명: Designer가 조직의 데이터에 대해 사용 가능한 개체 목록을 검색할 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

**DescribeSObject <개체 이름>이(가) 실패했습니다. 오류 코드: <오류 코드> 이유: <오류 메시지>입니다.**

설명: Designer가 개체에 대한 필드 목록 및 개체 속성을 검색할 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

**Salesforce.com에서 가져올 메뉴 항목을 추가하지 못했습니다.**

설명: Salesforce.com 메뉴 아이템 가져오기가 Designer의 소스 분석기 또는 대상 Designer 도구에 추가되지 않았습니다.

사용자 응답: Designer를 실행 중인 시스템을 종료하고 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**테이블을 작성하지 못했습니다. 이유: <오류 메시지>입니다.**

설명: Designer가 Salesforce.com에서 가져온 개체를 기반으로 소스 또는 대상 정의를 작성할 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

**로그인에 실패했습니다. 오류 코드: <오류 코드> 이유: <오류 메시지>입니다.**

설명: Designer가 Salesforce.com에 연결할 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

**소스 <소스 이름>에 둘 이상의 소스 한정자가 연결되어 있습니다.**

설명: 매핑에서 소스가 여러 개의 응용 프로그램 소스 한정자 변환과 연결되어 있습니다. 각 Salesforce 소스 정의는 응용 프로그램 소스 한정자 변환 하나와 연결되어야 합니다.

사용자 응답: 소스 정의가 여러 개의 응용 프로그램 소스 한정자 변환과 연결된 경우, 1개를 제외한 나머지 변환을 제거하고 소스 정의를 응용 프로그램 소스 한정자 1개와 연결하십시오.

**소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에 둘 이상의 PowerCenter Connect for Salesforce.com 소스 정의가 연결되어 있습니다.**

설명: 매핑에서 응용 프로그램 소스 한정자 변환 하나가 여러 개의 소스 정의와 연결되어 있습니다. 여러 Salesforce 소스에서 데이터를 추출하려면 응용 프로그램 소스 한정자가 각 소스 정의별로 1개씩 매핑에 있어야 합니다.

사용자 응답: 매핑에서 각 소스 정의를 하나의 응용 프로그램 소스 한정자 변환과 연결하십시오.

## PowerExchange for SAP NetWeaver 메시지

이 섹션에서는 다음 태스크에 대한 메시지를 알파벳 순으로 나열합니다.

- 소스 정의 가져오기
- 필터 조건 유효성 검사
- 조인 조건 유효성 검사
- SAP 함수 유효성 검사
- ABAP 프로그램 변수 작성
- ABAP 프로그램 정리
- ABAP 프로그램 생성 및 설치
- SAP 매핑 유효성 검사
- SAP 매핑 가져오기 및 내보내기
- ALE를 사용하여 IDocs 처리
- 데이터 마이그레이션 메시지
- 비즈니스 콘텐츠 통합 메시지

### 소스 정의 가져오기

**데이터 소스 이름을 선택하거나 지정해야 합니다.**

설명: 연결 문자열을 입력하지 않고 SAP 시스템에 연결하려고 했습니다.

사용자 응답: 연결 문자열을 선택하십시오. 또한 saprfc.ini 파일을 올바르게 구성하고 RFC\_INI 환경 변수를 설정했는지 확인하십시오.

**선택한 개체를 가져올 수 없습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**오류! 일부 선택 항목을 가져오지 않았습니다. <수량>개 항목이 선택되었습니다. 그러나 <수량>개 항목만 가져 오기 목록에 추가되었습니다.**

설명: 빈 계층 정의를 가져오려고 했습니다. 계층에 노드가 없습니다.

사용자 응답: 노드가 있는 계층 정의를 가져오십시오.

설명: 리포지토리에 이미 가져온 일부 SAP 함수를 가져오도록 선택했습니다.

사용자 응답: 리포지토리에 이미 가져오지 않은 SAP 함수를 선택하십시오.

## 필터 조건 유효성 검사

**<필터 조건>: <연산자>은(는) 올바른 관계형 연산자가 아닙니다.**

설명: Designer가 조건에 사용된 관계형 연산자를 인식하지 못합니다.

사용자 응답: 올바른 연산자를 사용하고 연산자의 앞뒤 공백을 확인하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에서, Exec SQL 옵션이 선택되어 있을 때 외부 조인이 허용되지 않습니다.**

설명: 외부 조인을 사용하여 소스를 조인했고 exec SQL을 사용하여 ABAP 프로그램을 생성하도록 선택했습니다.

사용자 응답: exec SQL을 사용하여 ABAP 프로그램을 생성하려면 내부 조인을 선택하십시오. exec SQL을 사용하여 ABAP 프로그램을 생성하는 경우 ABAP 프로그램은 내부 조인을 사용하여 소스를 조인합니다.

**<응용 프로그램 소스 한정자 이름>: <필터 조건>에 대한 필터 식에서 <토큰>: 상수 또는 리터럴은 연산자 뒤에 와야 합니다.**

설명: 연산자에 공백이 있을 수 없습니다(예: <=>).

사용자 응답: 필터 식을 편집하고 연산자에서 공백을 제거하십시오.

**<응용 프로그램 소스 한정자 이름>: <필터 조건>에 대한 필터 식에서 <테이블-필드>은(는) 이 필터 식이 지정되는 이 소스의 일부가 아닌 필드에 대한 참조입니다.**

설명: 조건의 왼쪽에 지정된 소스 테이블이 조건의 일부가 아닙니다.

사용자 응답: 조건의 왼쪽에 지정된 소스 테이블도 조건에 지정되도록 조건을 편집하십시오.

설명: 필터 조건에 잘못된 소스 테이블 이름 또는 필드 이름이 있습니다.

사용자 응답: 모든 소스 테이블과 필드 이름을 확인하십시오.

**<응용 프로그램 소스 한정자 이름>: <필터 조건>에 대한 필터 식에서 <토큰>: 상수 또는 리터럴은 연산자 뒤에 와야 합니다.**

설명: 연산자에 공백이 있을 수 없습니다(예: <=>).

사용자 응답: 필터 식을 편집하고 연산자에서 공백을 제거하십시오.

**<소스 이름>: 소스는 응용 프로그램 SQ에 포함되지 않습니다.**

설명: 디자이너가 필터 조건의 왼쪽에 있는 소스를 인식하지 못합니다.

사용자 응답: 필터 조건의 왼쪽에 있는 소스가 응용 프로그램 소스 한정자에 있는 소스인지 확인하십시오.

**SAP 정보 계층에는 필터를 지정할 수 없습니다.**

설명: 계층을 사용하여 필터 조건을 생성했습니다.

사용자 응답: 필터 조건에서 계층을 제거하십시오.

## 조인 조건 유효성 검사

**<계층>: 소스가 SAP InfoHierarchy로, 조인 재정의에 사용할 수 없습니다.**

설명: 계층을 응용 프로그램 소스 한정자의 조인 재정의에 포함했습니다.

사용자 응답: 조인 재정의 조건에서 계층을 제거하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에서, 중첩 루프로 되돌렸을 때 외부 조인이 허용되지 않습니다.**

설명: 매핑에 폴 또는 클러스터 테이블이 포함되어 있을 때 ABAP 프로그램 흐름에서 외부 조인 옵션을 선택했습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자의 속성 탭에서 중첩 루프 강제 적용을 선택하십시오.

**테이블 <sourceX>과(와) <sourceY> 사이에 조건이 없습니다.**

설명: 키 관계가 없는 두 개의 소스 테이블을 조인하려고 시도했습니다.

사용자 응답: 조인 조건 탭에서 두 테이블 간 키 관계를 지정하십시오.

**소스: <소스>은(는) 소스 조인 순서에 포함되지 않습니다.**

설명: 디자이너가 소스 조인 순서와 관련하여 소스를 인식하지 않습니다.

사용자 응답: 조인 순서 재정의에 있는 모든 소스가 응용 프로그램 소스 한정자에서 유효한 소스인지 확인하십시오.

조인 순서 재정의 및 조인 조건 재정의 입력한 경우, 순서 재정의와 조건 재정의 사이에 세미 콜론을 삽입했는지 확인하십시오.

**경고: 첫 번째 <소스> 소스의 조인 재정의가 무시됩니다. 구문 오류가 검색되지 않았습니다.**

설명: 인가된 테이블이 조인 순서에서 가장 외부 테이블이 아닙니다.

사용자 응답: 조인 조건에서 가장 외부 테이블을 인가된 테이블로 사용하십시오. 예를 들어, 조인 순서가 S1, S2일 경우 재정의는 S2 = S2 = S1이어야 합니다.

## SAP 함수 유효성 검사

**함수 <SAP 함수 이름>에서 매개 변수 <매개 변수 이름>이(가) 값 <소스 이름-필드 이름>과(와) 함께 소스 필드 유형으로 지정되었지만 소스 <소스 이름>이(가) 이 함수 호출보다 앞에 와야 합니다.**

설명: 함수 매개 변수에 소스 필드를 할당할 때 ABAP 프로그램에서 선택하지 않은 소스 테이블에서 소스 필드를 선택했습니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램 흐름에서 SAP 함수 위에 있는 소스 테이블에서 소스 필드를 선택하십시오.

**함수 <SAP 함수 이름>에서, 변수 <변수 이름>의 값이 함수 매개 변수 <매개 변수 이름>과(와) 일치하지 않습니다.**

설명: 함수 매개 변수에 변수를 할당한 후에 변수 값을 수정했습니다. 변수의 값이 함수 매개 변수와 더 이상 일치하지 않습니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램 흐름에서 변수 단추를 클릭하고 함수 매개 변수와 일치하도록 변수 값을 수정하십시오.

**함수 <SAP 함수 이름>에 매개 변수 <매개 변수 이름>이(가) 변수 유형으로 지정되었지만 할당된 변수 <변수 이름>이(가) 정의되지 않았습니다.**

설명: 함수 매개 변수에 할당한 변수를 제거했습니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램 흐름에서 변수 단추를 클릭하고 변수를 다시 정의하십시오.

## ABAP 프로그램 변수 작성

**예약된 키워드 <키워드>을(를) 사용할 수 없습니다.**

설명: 예약된 키워드를 포함하는 변수 이름을 지정했습니다. 변수 이름은 SAP 데이터 유형 이름, 테이블, 구조, 구조 필드 이름 또는 ABAP 키워드를 포함할 수 없습니다.

사용자 응답: 예약된 키워드를 포함하지 않는 변수 이름을 지정하십시오.

**변수 정의가 올바르지 않습니다.**

설명: 잘못된 변수 정의(예: 잘못된 구조 이름)를 지정했습니다.

사용자 응답: 유효한 변수 정의를 지정하십시오.

## ABAP 프로그램 정리

**삭제된 폴더에 프로그램 정보가 없습니다.**

설명: 삭제된 폴더에 고아 또는 공유 ABAP 프로그램이 없습니다.

사용자 응답: 이 폴더에서 ABAP 프로그램 정보를 정리할 필요는 없습니다.

## ABAP 프로그램 생성 및 설치

### 메시지 상자 메시지

**추가 프로그램 이름을 생성할 수 없습니다.**

설명: YPMRPGSEQ 시퀀스 번호가 99999에 도달했습니다.

사용자 응답: SAP 관리자에게 YPMRPGSEQ를 잘라내고 다른 점두사를 사용하여 다시 채워 달라고 요청하십시오.

**대상 <연결 문자열>(매핑 <매핑 이름>에 대해)에서 프로그램 이름을 가져오는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: RFC 오류입니다.

사용자 응답: SAP 관리자에게 문의하십시오.

**연결된 파일 뷰어 또는 Notepad.exe로 선택된 ABAP 파일을 여는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: 뷰어와 연결된 파일 유형이 없습니다.

사용자 응답: 파일 유형 *.ab4*를 워드패드 또는 메모장 뷰어와 연결하십시오.

**응용 프로그램 소스 한정자 <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에서, ABAP 조인 구문 소스 <소스 이름>은(는) 외부 조인된 다중 소스가 될 수 없습니다.**

설명: 외부 조인을 사용하여 다중 소스를 조인했습니다.

사용자 응답: 외부 조인을 사용하여 두 개의 소스만 조인하도록 ABAP 프로그램 흐름을 편집하십시오.

**<프로그램 이름> 생성을 위해 표 ZERPPRGSEQ에서 행을 찾지 못했습니다.**

설명: SAP 관리자가 YPMPRGSEQ 프로그램을 실행하지 않았기 때문에 SAP에서 시퀀스 번호를 생성된 프로그램에 할당할 수 없습니다.

사용자 응답: SAP 관리자가 YPMPRGSEQ 프로그램을 실행하도록 하십시오.

**프로그램 모드를 먼저 선택합니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## 출력 창 메시지

**기존 프로그램을 재정의할 수 없습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대해 재정의 옵션이 비활성화되었습니다.**

설명: 기존 ABAP 프로그램에 대한 ABAP 프로그램 이름을 재정의할 수 없습니다. 처음 ABAP 프로그램을 생성하거나 설치할 때만 프로그램 이름을 재정의할 수 있습니다.

사용자 응답: 재정의 활성화 옵션을 선택 취소하거나 기존 ABAP 프로그램을 제거하십시오.

**매핑 <매핑 이름>에 대한 코드 생성에 실패했습니다. 경고: 매핑에 SAP 정보 계층만 포함되어 있기 때문에 프로그램이 생성되지 않았습니다.**

설명: 계층만 포함된 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성하려고 했습니다. 계층만 포함된 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성하지 않아도 됩니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램 없이 세션을 실행할 수 있습니다.

**매핑에 대한 바로 가기에 대해서는 코드를 생성할 수 없습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대한 코드 생성에 실패했습니다.**

설명: 바로 가기 매핑에서 ABAP 프로그램을 생성하거나 설치하려고 했습니다.

사용자 응답: 매핑의 원래 인스턴스에서 ABAP 프로그램을 생성하거나 폴더에 매핑 사본을 만드십시오.

**스트림 모드에서는 정보 계층을 추출할 수 없습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대한 코드 생성에 실패했습니다.**

설명: 계층 및 테이블이 있는 매핑에 대해 스트림 모드 ABAP 프로그램을 생성하려고 했습니다.

사용자 응답: 계층 및 테이블이 있는 매핑에는 파일 모드만 사용할 수 있습니다. 파일 모드를 사용하여 ABAP 프로그램을 생성하십시오.

**ABAP 조인 모드에서 일부 소스에 단일 항목 선택 옵션이 없기 때문에 응용 프로그램 SQ <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에서는 단일 항목 선택 옵션이 무시됩니다.**

설명: 단일 항목 선택 옵션을 사용할 수 없고 Exec SQL 또는 ABAP 조인 구문을 사용하여 ABAP 프로그램을 생성할 수 없습니다.

사용자 응답: 단일 항목 선택 옵션을 지우고 ABAP 프로그램을 다시 생성하십시오.

**Exec SQL 모드에서 일부 소스에 고유 항목 선택 옵션이 없기 때문에 응용 프로그램 SQ <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에서는 고유 항목 선택 옵션이 무시됩니다.**

설명: 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 모든 소스에 대해 고유 항목 선택 옵션을 선택하지 않았습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 각 소스에 대해 고유 항목 선택 옵션을 선택하십시오. ABAP 프로그램을 다시 생성하십시오.

**ABAP 조인 모드에서 일부 소스에 고유 항목 선택 옵션이 없기 때문에 응용 프로그램 SQ <응용 프로그램 소스 한정자 이름>에서는 고유 항목 선택 옵션이 무시됩니다.**

설명: 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 모든 소스에 대해 고유 항목 선택 옵션을 선택하지 않았습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 각 소스에 대해 고유 항목 선택 옵션을 선택하십시오. ABAP 프로그램을 다시 생성하십시오.

**잘못된 항목입니다. ABAP 프로그램 이름은 'Y'나 'Z'로 시작해야 합니다. 작업이 취소되었습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대해 코드가 생성되지 않았습니다.**

설명: 'Y' 또는 'Z'로 시작하지 않는 ABAP 프로그램 이름을 입력했습니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램을 다시 생성하거나 설치하고 'Y'나 'Z'로 시작하는 프로그램 이름을 입력하십시오.

**응용 프로그램 SQ에는 변수 포트만 필요합니다. 코드를 생성하려면 하나 이상의 소스 필드가 있어야 합니다.**

설명: 응용 프로그램 소스 한정자에 변수 포트만 있습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자에서 하나 이상의 출력 필드를 작성하십시오.

**ABAP 프로그램 이름이 비어 있습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대해 코드가 생성되지 않았습니다.**

설명: 프로그램 이름을 입력하지 않았습니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램을 다시 생성하거나 설치하고 프로그램 이름을 ABAP 프로그램 이름 대화 상자에 입력하십시오.

**소스 <소스 이름>에는 상위 소스와의 조인 조건이 없습니다.**

설명: ABAP 조인 구문을 사용하여 조인하려는 테이블을 선택하지 않았습니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램 흐름 대화 상자의 조인할 소스 섹션에서 조인하려는 테이블을 선택하십시오.

**매핑 <매핑 이름>에 응용 프로그램 SQ가 없습니다.**

설명: 응용 프로그램 소스 한정자를 포함하지 않는 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성하거나 설치하려고 했습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자를 포함하는 매핑을 선택하십시오. 그런 다음 ABAP 프로그램을 생성하십시오.

**매핑(<매핑 이름>)에서 코드 생성이 필요한 응용 프로그램 SQ에 예상되는 필드가 없습니다.**

설명: 다른 변환에 연결되지 않은 응용 프로그램 소스 한정자를 포함하는 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성하거나 설치하려고 했습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자의 출력 포트를 다른 변환 또는 대상 인스턴스에 연결하십시오. 그런 다음 ABAP 프로그램을 생성하십시오.

**리포지토리에서 찾은 프로그램에 대한 프로그램 생성 정보가 없습니다. 이 프로그램이 다른 리포지토리에서 생성되었을 수 있습니다.**

설명: 올바르게 않은 파일 또는 다른 리포지토리에서 생성된 파일로부터 ABAP 프로그램을 설치하려고 했습니다.

사용자 응답: 유효한 ABAP 파일을 설치 중이며 ABAP 프로그램이 생성되었던 리포지토리에 연결되어 있는지 확인하십시오.

**응용 프로그램 SQ로 둘 이상의 정보 계층을 수신할 수 없습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대한 코드 생성에 실패했습니다.**

설명: 단일 응용 프로그램 소스 한정자에 둘 이상의 계층 정의가 포함된 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성하려고 했습니다.

사용자 응답: 매핑을 편집하여 각 계층을 개별 응용 프로그램 소스 한정자에 연결하십시오.

**응용 프로그램 SQ로 하나의 IDoc만 수신될 수 있습니다. 다른 IDoc와의 조인은 지원되지 않습니다. 매핑 <매핑 이름>에 대한 코드 생성에 실패했습니다.**

설명: 하나의 응용 프로그램 소스 한정자에서 두 개의 IDoc를 조인하려고 했습니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 소스 한정자에서 다른 IDoc를 제거하십시오.

## SAP 매핑 유효성 검사

**계층이 응용 프로그램 소스 한정자의 유일한 소스인 경우 프로그램 흐름에 코드 블록, 함수 및 변수가 존재할 수 없습니다.**

설명: ABAP 프로그램 흐름에서 소스를 제거했기 때문에 해당 프로그램 흐름에 남아 있는 유일한 소스가 계층입니다.

사용자 응답: ABAP 프로그램 흐름 대화 상자에서 코드 블록, 함수 및 변수를 삭제하고 매핑의 유효성을 다시 검사하십시오.

## SAP 매핑 가져오기 및 내보내기

### SAP 매핑 내보내기

**오류: 프로그램 흐름 개체의 소스 인스턴스가 누락되었습니다.**

설명: 소스 분석기에서 소스를 삭제했습니다. 내보내려는 매핑에서 해당 소스를 여전히 사용하고 있습니다.



사용자 응답: 소스 분석기에서 소스를 다시 가져오십시오.

**오류: 프로그램 흐름 개체의 함수 인스턴스가 누락되었습니다.**

설명: 매핑에서 사용되는 SAP 함수를 삭제했습니다.

사용자 응답: SAP 함수를 다시 가져오십시오.

**오류: 프로그램 흐름 개체의 SAP 코드 블록이 누락되었습니다.**

설명: 매핑에서 사용되는 코드 블록을 삭제했습니다.

사용자 응답: 코드 블록을 다시 작성하여 ABAP 프로그램 흐름에 추가하십시오.

**SAP 함수가 더 이상 리포지토리에 없습니다.**

설명: 응용 프로그램 소스 한정자에서 사용되는 SAP 함수를 삭제했습니다.

사용자 응답: 소스 분석기에서 SAP 함수를 다시 가져오십시오.

## SAP 매핑 가져오기

**오류: 연결된 응용 프로그램 SQ 인스턴스가 누락되었습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 응용 프로그램 소스 한정자 이름을 변경했습니다.

사용자 응답: XML 파일에 올바른 응용 프로그램 소스 한정자 이름이 있는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: SAP 함수 매개 변수 <매개 변수 이름>의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.**

설명: SAP 함수를 내보낸 후 XML 파일을 편집하고 파일에서 데이터 유형을 변경했습니다. 데이터 유형이 더 이상 유효하지 않습니다.

사용자 응답: 데이터 유형이 올바른지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: SAP 변수의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 ABAP 프로그램 변수의 데이터 유형을 변경했습니다.

사용자 응답: XML 파일에 올바른 데이터 유형이 있는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: SAP 함수 정보가 누락되었습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 SAP 함수에 대한 정보를 변경했습니다.

사용자 응답: XML 파일에서 SAP 함수 정보를 수정하지 마십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: 가져온 SAP 테이블 매개 변수에 이름이 없습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 가져온 SAP 테이블 매개 변수의 이름을 삭제했습니다.

사용자 응답: XML 파일에 빈 개체 이름이 없는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: 가져온 SAP 함수 인스턴스 매개 변수 필드의 이름이 없습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 함수 이름 또는 다른 함수 정보를 삭제했습니다.

사용자 응답: XML 파일에서 SAP 함수 정보를 수정하지 마십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: 가져온 SAP 함수 인스턴스 매개 변수에 이름이 없습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 SAP 함수에 대한 정보를 삭제했습니다.

사용자 응답: XML 파일에서 SAP 함수 정보를 수정하지 마십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: 가져온 SAP 테이블 인스턴스 매개 변수에 이름이 없습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 테이블 인스턴스를 삭제했습니다.

사용자 응답: 빈 개체 이름이 있는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: 가져온 SAP 변수에 이름이 없습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 ABAP 프로그램 변수를 삭제했습니다.

사용자 응답: 빈 개체 이름이 있는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**오류: 가져온 SAP 코드 블록에 이름이 없습니다.**

설명: XML 파일을 편집하고 ABAP 코드 블록의 이름을 삭제했습니다.

사용자 응답: 빈 개체 이름이 있는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

**SAP 프로그램 흐름 개체의 연결된 소스 인스턴스가 올바르지 않습니다.**

설명: XML 파일을 편집하여 파일에서 소스 인스턴스 이름을 삭제했었습니다.

사용자 응답: XML 파일에 올바른 소스 인스턴스 이름이 있는지 확인하십시오. 또는 SAP 매핑을 다시 내보낸 다음 다시 가져오십시오.

## ALE를 사용하여 IDocs 처리

**BEGIN\_CONTROL\_RECORD를 찾을 수 없습니다. 제어 레코드 메타데이터를 가져와야 합니다.**

설명: 소스 파일에서 IDoc를 가져오려고 했습니다. 그러나 파일에 제어 레코드 BEGIN\_CONTROL\_RECORD가 없습니다.

사용자 응답: 가져올 다른 파일을 선택하십시오.

**IDoc 메타데이터 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: Designer가 지정한 파일에서 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대한 IDoc 메타데이터를 가져올 수 없습니다.

사용자 응답: SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환을 작성하기 전에 IDoc 메타데이터 파일이 올바른지 확인하십시오.

**파일에서 IDoc 메타데이터를 가져오지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

#### **파일에 IDoc 메타데이터가 없습니다.**

설명: 소스 파일에서 IDoc를 가져오려고 했습니다. 그러나 파일에 IDoc 메타데이터가 없습니다.  
사용자 응답: 가져올 다른 파일을 선택하십시오.

#### **SAP 버전이 잘못되었습니다.**

설명: PowerCenter에서 지원하지 않는 SAP 시스템에 연결하려고 했습니다.  
사용자 응답: SAP 버전 3.x 이상에 연결하십시오.

#### **SAP 코드 페이지 <코드 페이지>이(가) 디자이너의 코드 페이지와 호환되지 않습니다.**

설명: SAP 코드 페이지와 디자이너 코드 페이지가 호환되지 않습니다.  
사용자 응답: 디자이너 코드 페이지가 호환되는 코드 페이지를 갖는 SAP 시스템에 연결하십시오.

#### **IDoc를 가져올 수 없습니다.**

설명: 디자이너가 SAP 시스템에서 IDoc 메타데이터를 검색할 수 없습니다. IDoc의 메타데이터가 일관되지 않습니다.  
사용자 응답: IDoc 메타데이터의 유효성을 검사하십시오.  
설명: SAP 가져오기 오류입니다.  
사용자 응답: 내부 기술 지원부에 문의하십시오.

## **데이터 마이그레이션 메시지**

#### **DMI 메타데이터 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: Designer가 지정된 파일에서 DMI 메타데이터를 가져올 수 없습니다. DMI 메타데이터가 올바른지 않을 수 있습니다.  
사용자 응답: DMI 파일을 가져오기 전에 DMI 메타데이터가 올바른지 확인하십시오.

#### **개체에 대한 메타데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.**

설명: DMI 준비 변환에 대한 메타데이터가 DMI 파일에서 일관되지 않습니다.  
사용자 응답: DMI 파일의 데이터를 수정하십시오.

#### **파일에서 DMI 메타데이터를 가져오지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.  
사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

#### **파일에 DMI 메타데이터가 없습니다.**

설명: DMI 메타데이터가 없는 DMI 파일을 가져오려고 했습니다.  
사용자 응답: 가져올 다른 파일을 선택하십시오.

#### **태그 <태그>이(가) 필요한데 태그 <태그>을(를) 찾았습니다. 올바른 DMI 파일을 사용하십시오.**

설명: 올바른지 않은 DMI 파일을 가져오려고 했습니다.  
사용자 응답: 올바른 DMI 파일을 가져오십시오.

## 비즈니스 콘텐츠 통합 메시지

### DataSource 활성화 중 오류가 발생했습니다.

설명: SAP DataSource를 활성화하는 중에 알 수 없는 오류가 발생했습니다.

사용자 응답: SAP의 DataSource를 확인하십시오.

### 수신기에 연결하는 중 오류가 발생했습니다. 활성화하기 전에 수신기를 시작하십시오.

설명: DataSource를 활성화하기 전에 수신기 워크플로우를 시작하지 않았을 수 있습니다.

사용자 응답: 수신기 워크플로우를 시작하십시오.

### 활성화된 DataSource들 목록을 가져오는 중 오류가 발생했습니다.

설명: SAP와 통신하는 데 문제가 있을 수 있습니다.

사용자 응답: SAP에 다시 연결하고 DataSource들을 검색하십시오.

### <SAP 논리적 시스템>에 대한 대상을 가져오는 중 오류가 발생했습니다.

설명: saprfc.ini에 SAP에 연결할 PowerCenter 클라이언트에 대한 올바른 항목이 없습니다.

사용자 응답: saprfc.ini에 올바른 항목을 추가하십시오. 그런 다음 SAP 논리적 시스템에 대한 대상의 유효성을 검사하십시오. saprfc.ini에 대한 올바른 항목을 작성하려면 소스 시스템 연결을 작성해야 합니다. 소스 시스템 연결 작성에 대한 자세한 내용은 [Informatica Knowledge Base article 20450](#). 항목을 참조하십시오.

### 등록 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 등록을 완료했습니까?

설명: 비즈니스 콘텐츠 통합에 대한 논리적 시스템이 SAP에 없습니다.

사용자 응답: SAP에 비즈니스 콘텐츠 통합에 대한 논리적 시스템을 작성하십시오.

### 파일 <파일 이름>을(를) 열어 기록할 수 없습니다.

설명: BCI 요청 파일 디렉터리에 대한 사용 권한이 읽기 전용으로 설정되어 있습니다.

사용자 응답: BCI 요청 파일 디렉터리에 대한 읽기 전용 사용 권한을 비활성화하십시오.

### 요청 파일을 찾을 수 없습니다. 요청 파일이 작성됩니다.

설명: 지정한 디렉터리에 없는 요청 파일로 되돌리려고 했습니다.

사용자 응답: 해당 디렉터리를 요청 파일 위치로 변경하십시오.

현재 지정된 디렉터리에 요청 파일을 작성하십시오.

### 소스 시스템에 계층 카탈로그가 없습니다.

설명: 처리 매핑을 작성할 때 Generate Mapping for BCI Wizard(BCI에 대한 매핑 생성 마법사)에서 계층 DataSource를 선택하기 전에 Send Request(요청 보내기)를 클릭했습니다.

사용자 응답: Send Request(요청 보내기)를 클릭하여 SAP 시스템에 요청을 보내기 전에 계층 DataSource를 선택하십시오.

### 등록이 완료되지 않았습니다. 계속하기 전에 등록을 완료하십시오.

설명: 비즈니스 콘텐츠 통합에 대한 논리적 시스템이 SAP에 없습니다.

사용자 응답: SAP에 비즈니스 콘텐츠 통합에 대한 논리적 시스템을 작성하십시오.

# PowerExchange for SAP NetWeaver BI 메시지

## 선택한 개체를 디자이너가 가져올 수 없습니다.

설명: InfoSource가 아닌 전송 구조가 SAP BW 메타데이터 가져오기 대화 상자에서 선택되었습니다. InfoSource만 가져올 수 있습니다.

사용자 응답: InfoSource만 선택하고 가져오기 목록에 추가를 클릭하십시오.

## 호스트 이름 <호스트 이름>을(를) 알 수 없습니다.

설명: SAP BW 서비스에서 saprfc.ini 파일에 정의된 호스트(GWHOST 항목)에 연결할 수 없고 SAP NetWeaver BI 시스템에 연결할 수 없습니다. 이 오류는 로컬 호스트의 일반 프로그램 인터페이스 통신(TCP/IP)에서 시작됩니다.

사용자 응답: SAP NetWeaver BI 시스템이 실행 중인 호스트를 가리키려면 saprfc.ini 파일의 GWHOST 항목을 변경하십시오.

## SAP BW 시스템에 활성화된 InfoSource가 없습니다.

설명: SAP NetWeaver BI 시스템에 활성화된 InfoSource가 없습니다. InfoSource를 PowerCenter로 가져오려면 먼저 InfoSource가 활성화되어야 합니다.

사용자 응답: SAP NetWeaver BI 시스템에서 PowerCenter로 가져오려는 InfoSource를 작성 및 활성화하십시오.

## 디자이너가 SAP BW 서버에 연결되지 않았습니다.

설명: SAP BW 메타데이터 가져오기 대화 상자에서 SAP NetWeaver BI 시스템에 연결되기 전에 가져오기 목록에 추가를 클릭했습니다.

사용자 응답: 적합한 SAP에 연결 값을 입력하고 연결을 클릭하여 SAP NetWeaver BI 시스템에 연결하십시오. 가져올 InfoSources를 선택하고 가져오기 목록에 추가를 클릭하십시오.

## saprfc.ini를 열지 못했습니다. 해당 파일이나 디렉터리가 없습니다.

설명: Designer, 통합 서비스 또는 SAP BW 서비스가 saprfc.ini 파일을 찾을 수 없습니다. 해당 파일이 없거나 RFC\_INI 환경 변수가 제대로 설정되지 않았습니다.

사용자 응답: saprfc.ini 파일이 있는지 확인하십시오. 또한 RFC\_INI 환경 변수가 saprfc.ini 파일의 전체 경로와 같은지 확인하십시오. 환경 변수가 적용되도록 서비스 관리자를 중지한 후 다시 시작해야 합니다.

## 파트너에 도달하지 못했습니다(호스트 <호스트 이름>, 서비스 <서비스 번호>).

설명: SAP BW 서비스가 saprfc.ini 파일에서 GWSERV로 지정된 SAP NetWeaver BI 시스템에 연결할 수 없습니다. 이 오류는 로컬 호스트의 일반 프로그램 인터페이스 통신(TCP/IP)에서 시작됩니다.

사용자 응답: SAP NetWeaver BI 시스템이 실행되고 있는 서버를 가리키도록 saprfc.ini 파일에서 GWSERV 항목을 변경하십시오.

# PowerExchange for TIBCO 메시지

## 두 개 이상의 필드에 동일한 맵 값 <맵 값>이(가) 있습니다.

설명: XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일이 손상되었습니다. XML 파일을 변경하려고 시도했을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오십시오.

## 특성 <특성>이(가) 무시되었습니다. 동일한 이름의 형제 특성이 이미 있습니다.

설명: 이는 정보 메시지입니다. TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져올 메타데이터를 표시하기 위해 TIB/리포지토리 인스턴스에 연결되었습니다. PowerCenter Designer가 TIB/리포지토리 인스턴스에서 동일한 특성을 찾았기 때문에 이 PowerCenter Designer가 TIB/리포지토리 인스턴스에서 지정된 특성을 무시했습니다. 예를 들어 TIB/리포지토리 인스턴스의 클래스 ADDRESS에 STREET로 이름이 지정된 두 개의 특성이 있습니다. TIBCO 메타데이터 가져오기 대화 상자에서 특성 목록을 볼 때 PowerCenter Designer는 두 개의 특성 중 하나만 표시합니다.

사용자 응답: 없음.

## TIBCO 소스 <소스>에서 TIBCO 대상으로 변환하지 못했습니다. <오류 메시지>입니다.

설명: 지정된 TIBCO 소스 정의를 대상 디자이너로 끌려고 했습니다. 소스 정의에서 하위 그룹과 해당 하위 그룹 필드 모두가 소스 정의 열로 포함되어 있을 수 있습니다. 이는 대상 정의에 대해 허용되지 않습니다.

사용자 응답: 대상 디자이너로 끌기 전에 소스 정의에서 필드 중 하나를 제거하십시오.

## TIBCO 리포지토리가 손상되었습니다. 어떤 메타데이터도 검색할 수 없습니다.

설명: TIB/리포지토리가 손상되었습니다.

사용자 응답: 오류 수정과 관련된 정보는 TIBCO 문서를 참조하십시오.

## 필드 <필드>에 소스/대상 메타데이터를 기반으로 하는 올바른지 않은 맵 값 <맵 값>이 있습니다.

설명: XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일이 손상되었습니다. XML 파일을 변경하려고 시도했을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오십시오.

## TIBCO 대상에서는 헤더가 아닌 필드가 TIBCO 메타데이터 트리의 직접/간접 상위 그룹과 함께 있을 수 없습니다.

설명: TIBCO 대상 정의를 편집할 때 TIBCO 메타데이터 트리에서 그룹을 대상 정의의 열로 추가하려고 했습니다. 또한 그룹의 필드를 대상 정의의 열로 추가하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다.

사용자 응답: 그룹을 대상 정의에 추가하려는 경우 그룹의 필드를 대상 정의에 추가하지 마십시오.

## TIBCO SDK 메타데이터 검색과 관련된 라이브러리가 적절하게 설치되지 않았습니다.

설명: TIB/어댑터 SDK가 제대로 설치되지 않았을 수 있습니다.

사용자 응답: TIB/어댑터 SDK가 제대로 설치되었는지 확인하십시오.

## TIBCO 소스/대상에 대한 메타데이터가 손상되었습니다.

설명: PowerCenter 리포지토리에 불일치가 있을 수 있습니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**메타데이터가 올바르지 않습니다. 비어 있지 않은 TIBCO 소스/대상에는 하나의 메타데이터 그룹이 있어야 합니다.**

설명: XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일이 손상되었습니다. XML 파일을 변경하려고 시도했을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오십시오.

**노드 이름을 바꿀 수 없습니다. <오류 메시지>입니다.**

설명: TIBCO 메타데이터 트리에서 그룹 또는 필드의 이름을 바꾸려고 했습니다. 그러나 소스 또는 대상 정의에서 열의 맵 값에 그룹 또는 필드가 이미 있습니다. TIBCO 메타데이터 트리에서 그룹 GROUP1이 포함되어 있는 경우를 예로 들어 보겠습니다. GROUP1에 필드 FIELD1이 포함되어 있습니다. FIELD1은 이미 소스 정의의 열입니다. 메타데이터 트리에서 GROUP1의 이름을 GROUP2로 변경하려고 합니다. FIELD1이 이미 소스 정의의 열이기 때문에 변경은 허용되지 않습니다.

사용자 응답: TIBCO 메타데이터 트리에서 필드 또는 그룹 이름을 변경하려면 소스 또는 대상 정의에서 해당 그룹 또는 필드 이름을 맵 값에 포함하는 열을 제거하십시오. 그런 다음, 메타데이터 트리에서 그룹 또는 필드를 편집할 수 있습니다.

**노드 <노드>을(를) 제거할 수 없습니다. <오류 메시지>입니다.**

설명: TIBCO 메타데이터 트리에서 필드를 삭제하려고 했습니다. 그러나 해당 필드는 이미 소스 또는 대상 정의에서 열입니다. TIBCO 메타데이터 트리에서 해당 필드를 삭제할 수 없습니다.

사용자 응답: 해당 필드를 TIBCO 메타데이터 트리에서 제거하려면 소스 또는 대상 정의에서 해당하는 열을 제거하십시오. 그런 다음 TIBCO 메타데이터 트리에서 해당 필드를 제거하십시오.

**보내는 사람 이름 헤더 필드를 대상에 적용할 수 없습니다.**

설명: TIBCO 대상 정의를 XML 개체에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일이 손상되었습니다. XML 파일을 변경하려고 시도했을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오십시오.

**TIBCO 리포지토리에서 메타데이터를 검색할 때 예기치 않은 오류가 발생했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**시퀀스 헤더 필드를 대상에 적용할 수 없습니다.**

설명: TIBCO 대상 정의를 XML 개체에서 가져오려고 했습니다. 그러나 XML 파일이 손상되었습니다. XML 파일을 변경하려고 시도했을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 개체에서 TIBCO 소스 또는 대상 정의를 가져오십시오.

# PowerExchange for webMethods 메시지

## 소스에서 대상으로 변환하지 못했습니다.

설명: 디자이너에서 소스 정의를 대상 정의로 변환하지 못했습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## <문서 유형 이름> 문서 유형에 지원되지 않는 데이터 유형인 필드 <필드 이름>이(가) 있습니다.

설명: 문서 유형을 webMethods 소스 또는 대상 정의로 가져오려고 했습니다. 그러나 해당 문서 유형에 지원되지 않는 데이터 유형을 사용하는 필드가 있습니다. 따라서 Designer가 소스 또는 대상 정의를 가져올 수 없습니다.

사용자 응답: webMethods 소스 또는 대상 정의로 가져오려는 문서 유형에 PowerCenter가 지원하는 데이터 유형을 사용하는 필드가 있는지 확인하십시오.

## 엔벨로프 필드 <필드 이름>이(가) 잘못되었거나 필드의 데이터와 일치하지 않는 데이터 유형 <데이터 유형>을(를) 사용합니다.

설명: XML 파일에서 webMethods 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오고자 했습니다. 그러나 엔벨로프 필드의 데이터 유형이 XML 파일에서 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

엔벨로프 필드가 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

## webMethods 브로커에서 오류가 발생했습니다. <오류 메시지>입니다.

설명: Designer에서 webMethods 브로커 오류가 발생했습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## 메뉴 항목을 추가하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## 문서 유형 <문서 유형 이름>에서 webMethods 소스를 가져오지 못했습니다.

설명: Designer에서 webMethods 소스 정의를 가져올 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## 문서 유형 <문서 유형 이름>에서 webMethods 대상을 가져오지 못했습니다.

설명: Designer에서 webMethods 대상 정의를 가져올 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## 가져오기에 실패했습니다. PowerCenter Connect for webMethods가 제대로 설치되지 않았습니다.

설명: PowerExchange for webMethods가 제대로 설치되지 않아 Designer가 소스 또는 대상 정의를 가져올 수 없습니다.

사용자 응답: PowerExchange for webMethods를 다시 설치하십시오.



**필드 <필드>의 맵 특성 값이 비어 있습니다.**

설명: XML 파일에서 **webMethods** 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오고자 했습니다. 그러나 XML 파일에서 필드의 맵 특성 값이 올바르지 않습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

**필드 <필드 이름>의 맵 특성 값 <맵 값>이(가) 이미 있습니다.**

설명: XML 파일에서 **webMethods** 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오고자 했습니다. 그러나 필드의 맵 특성 값이 중복됩니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

**그룹이 정확히 하나 있어야 합니다.**

설명: XML 파일에서 **webMethods** 소스 또는 대상 정의를 나타내는 리포지토리 개체를 가져오고자 했습니다. 그러나 XML 파일에서 그룹이 둘 이상 있습니다. XML 파일이 수정되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 새 XML 파일에서 리포지토리 개체를 가져오십시오. 가져오기 전에는 XML 파일을 편집하지 마십시오.

## PowerExchange for Web Services 메시지

**DOC에서 RPC로 SOAP 요청을 변환하는 중 다음 문제가 발생했습니다. <오류 세부 정보>.**

설명: 웹 서비스에 대한 SOAP 요청에 올바르지 않거나 완전하지 않은 데이터가 있습니다.

사용자 응답: 테이블 편집 대화 상자에서 SOAP 요청을 수정하십시오.

**엔벨로프에 머리글 및 본문이 아닌 요소가 있습니다.**

설명: SOAP 요청 엔벨로프에 머리글 및 본문이 아닌 요소가 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오십시오.

**잘못된 SOAP 요청입니다. 본문에 둘 이상의 작업이 있을 수 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 둘 이상의 웹 서비스 작업에 대한 요청이 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

타사 SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**잘못된 SOAP 요청입니다. 본문이나 헤더 또는 두 가지가 모두 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 SOAP 서버에서 인식하지 못하는 요소가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

타사 SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**잘못된 SOAP 요청입니다. 요소 <요소 이름>이(가) 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 요소가 없습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**잘못된 SOAP 요청입니다. <요소 이름>에서 처리하지 못했습니다.**

설명: SOAP 요청에 잘못된 요소가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

타사 SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**잘못된 SOAP 요청입니다. 작업을 찾을 수 없습니다.**

설명: SOAP 요청이 웹 서비스 작업을 지정하지 않습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**잘못된 SOAP 요청입니다. 요청의 SOAP 작업 매개 변수가 WSDL 파일과 일치하지 않습니다.**

설명: SOAP 요청에 WSDL 파일에서 설명하지 않고 사용자가 가져오려는 웹 서비스 작업에 대한 매개 변수가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**잘못된 SOAP 요청입니다. SOAP 요청은 비워둘 수 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 어떤 요소도 없습니다.

사용자 응답: PowerExchange for Web Services를 사용하여 웹 서비스 작업을 다시 가져오고 세션을 다시 실행하십시오.

SOAP 개발 도구를 사용하여 WSDL 파일에서 SOAP 요청을 생성하십시오. 현재 SOAP 요청을 생성한 요청으로 바꿀 수 있습니다.

**하위 요소 <요소>을(를) 찾을 수 없거나 이 요소가 올바르지 않습니다.**

설명: SOAP 요청에서 하위 요소가 누락되었거나 해당 요청에 올바르지 않은 하위 요소가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오십시오.

**엔벨로프를 찾을 수 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 엔벨로프 요소가 포함되어 있지 않습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오십시오.

**접두사 <접두사>의 네임스페이스를 찾을 수 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 올바르지 않은 네임스페이스가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오십시오.

**선택한 작업에 여러 네임스페이스가 포함되어 있으며, 이는 지원되지 않습니다. 다른 작업을 선택하십시오.**

설명: RPC 인코딩 및 대상 네임스페이스와 다른 네임스페이스가 지정된 WSDL 파일에서 웹 서비스 작업을 가져오려고 했습니다. WSDL 파일에 RPC 인코딩이 지정되어 있으면 SOAP 본문에서 지정한 네임스페이스가 대상 네임스페이스와 일치해야 합니다.

사용자 응답: 다른 웹 서비스 작업을 선택하여 가져오십시오.

**메시지 <메시지>의 부분 <부분>을(를) 찾을 수 없거나 이 부분이 올바르지 않습니다.**

설명: SOAP 요청에 올바르지 않은 부분이 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오십시오.

**네임스페이스 <네임스페이스>의 접두사를 찾을 수 없습니다.**

설명: SOAP 요청에 올바르지 않은 접두사가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 웹 서비스 작업을 다시 가져오십시오.

## PowerExchange for WebSphere MQ 메시지

**MsgId 포트에 연결할 수 없습니다.**

설명: MsgId가 아닌 포트를 MsgId 포트에 연결하려고 했습니다.

사용자 응답: 없음. MsgId가 아닌 포트를 MsgId 포트에 연결할 수 없습니다.

**MQ 소스에서 연결을 수정할 수 없습니다.**

설명: WebSphere MQ 소스에서 MQ 소스 한정자로 연결을 수정하려고 했습니다.

사용자 응답: 없음. WebSphere MQ 소스에서 MQ 소스 한정자로 연결을 수정할 수 없습니다.

**MQ 소스 및 MQ 소스 한정자 변환 간의 링크를 삭제할 수 없습니다.**

설명: MQSeries 소스 정의와 MQ 소스 한정자 간의 링크를 삭제하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다.

사용자 응답: 없음.

**MQ 소스 한정자 변환 및 연결된 소스 한정자 변환 간의 링크를 삭제할 수 없습니다.**

설명: MQ 소스 한정자 및 연결된 소스 한정자 간의 링크를 삭제하려고 했습니다.

사용자 응답: 링크를 삭제하려면 MQ 소스 한정자의 변환 편집 대화 상자에서 MQ 소스 한정자 및 연결된 소스 한정자 간의 연결을 제거하십시오.

**VSAM, XML, MQ 소스는 정확히 하나의 소스 한정자 변환에 연결합니다.**

설명: MQSeries, VSAM 또는 XML 소스 정의를 둘 이상의 소스 한정자 또는 노멀라이저 변환에 연결하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다.

사용자 응답: MQSeries, VSAM 또는 XML 소스 정의를 하나의 소스 한정자 또는 노멀라이저 변환에 연결하십시오.

# XML 메시지

**키 열이므로 <열 이름>을(를) 피벗할 수 없습니다.**

설명: 기본 키로 지정된 열을 피벗하려고 했습니다.

사용자 응답: 피벗할 다른 열을 선택하십시오. 기본 키로 지정된 열은 피벗할 수 없습니다.

**카디널리티를 변경할 수 없습니다. 선택된 카디널리티로 인해 그룹 <그룹 이름>이(가) 올바르지 않게 됩니다.**

설명: 그룹을 무효화하는 요소 카디널리티를 변경하려고 했습니다.

사용자 응답: 연결된 DTD 또는 XML 스키마에 정의된 구조를 위반하는 경우 요소 카디널리티를 변경할 수 없습니다.

**XML 요소/특성 <열 이름>이(가) XML 요소/특성 <열 이름>와(과) 다대다 관계이므로 비정규화된 그룹을 작성할 수 없습니다.**

설명: 그룹에 다대다 관계인 다중 발생 요소가 두 개 이상 있습니다.

사용자 응답: 다대다 관계인 다중 발생 요소를 동일한 그룹에 한 개 이상 입력할 수 없습니다. 비정규화된 그룹의 다중 발생 요소는 일대다 관계여야 합니다.

**요소/특성 <요소 또는 특성 이름>이(가) 한 번만 나타나며 피벗할 수 없습니다.**

설명: 한 번만 나타나는 요소를 피벗하려고 했습니다.

사용자 응답: 이는 경고입니다. 한 번만 나타나는 열은 피벗할 필요가 없습니다. 열을 피벗하려는 경우 작업을 계속할 수 있습니다.

**그룹 <그룹>은(는) 그룹 <그룹>과(와) 관련될 수 없습니다. 관련 그룹은 동일한 XML 트리 분기에 있어야 합니다.**

설명: 외래 키를 상위 체인에서 현재 그룹보다 낮은 그룹의 기본 키에 연결하도록 설정하려고 했습니다.

사용자 응답: 다른 기본 키에 연결하십시오. 외래 키를 상위 체인에서 현재 그룹보다 높은 그룹의 기본 키에 연결하도록만 설정할 수 있습니다.

**키 <열 이름>이(가) 해당 수준에 이미 있습니다. <열 이름>은(는) <열 이름>과(와) 일대일로 대응됩니다.**

설명: 이미 키가 있는 계층 수준에 키를 추가하려고 했습니다.

사용자 응답: 하나의 계층 수준에 키가 두 개 이상 있으면 안 됩니다.

**리프 요소만 피벗할 수 있습니다. <열 이름>은(는) 리프가 아닌 요소 <요소 이름>을(를) 나타내며 피벗할 수 없습니다.**

설명: 리프 요소가 아닌 요소를 가리키는 열을 피벗하려고 시도했습니다.

사용자 응답: 피벗할 다른 열을 선택하십시오. 특성 및 리프 요소만 피벗할 수 있습니다.

**하나의 참조 포트만 XML 생성기 변환에서 통과 포트를 참조할 수 있습니다.**

설명: 두 개 이상의 참조 포트가 동일한 통과 포트를 참조하고 있습니다.

사용자 응답: 중복 참조 포트를 제거하십시오.

**참조 포트는 XML 루트 그룹에서만 생성할 수 있습니다.**

설명: XML 생성기 변환의 비루트 그룹에 참조 포트가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 올바르지 않은 참조 포트를 제거하십시오.

**소스: <소스>은(는) 소스 조인 순서에 포함되지 않습니다.**

설명: 디자이너가 소스 조인 순서와 관련하여 소스를 인식하지 않습니다.

사용자 응답: 조인 순서 재정의에 있는 모든 소스가 응용 프로그램 소스 한정자에서 유효한 소스인지 확인하십시오.

조인 순서 재정의 및 조인 조건 재정의의 입력한 경우, 순서 재정의와 조건 재정의 사이에 세미콜론을 삽입했는지 확인하십시오.

**지정된 피벗 값보다 적은 수의 요소가 XML 파일에 있습니다. XML 파일에서 요소 <요소 이름>이(가) <숫자>번만 나타납니다.**

설명: 요소를 가져오려는 XML 파일에서 해당 요소가 나타나는 횟수보다 설정된 피벗 값이 더 큼니다.

사용자 응답: 이는 경고입니다. 세션을 실행할 때 피벗 값이 소스 XML 파일에서 요소가 나타나는 횟수와 일치하게 된다는 것을 알고 있으면 작업을 계속할 수 있습니다.

**XML 메타데이터가 올바르지 않습니다.**

설명: XML 정의에 불일치 항목이 있습니다.

사용자 응답: XML 정의를 사용할 수 없습니다. 다시 작성해야 합니다.

**동일한 요소를 참조하는 피벗된 열과 피벗되지 않은 열을 포함할 수 없습니다. 열 <열 이름>이(가) 피벗되었지만 열 <열 이름>은(는) 피벗되지 않았습니다.**

설명: 동일한 요소를 가리키는 하나의 그룹에 피벗된 열과 피벗되지 않은 열이 포함되어 있습니다.

사용자 응답: 이는 경고입니다. 이 경고 메시지는 동일한 요소를 한 그룹의 여러 열에 피벗할 때 표시될 수 있습니다. 열을 피벗하려는 경우 작업을 계속할 수 있습니다.

## 제 2 장

# Informatica Administrator 메시지

이 장에 포함된 항목:

- [Informatica Administrator 메시지, 38](#)

## Informatica Administrator 메시지

**<필드 이름>의 유효성 검사 오류를 수정한 후 다시 업데이트하십시오. <오류 메시지>입니다.**

**설명:** 어떤 이유로 인해 데이터의 유효성을 검사할 수 없는 경우 유효성 검사 오류가 발생합니다. 예를 들어 정수 값이 필요한 필드에 텍스트를 입력하면 데이터 유형이 잘못되어서 데이터의 유효성을 검사할 수 없습니다.

**사용자 응답:** 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 예를 들어 오류 설명에서 필드에 정수 값이 필요하다고 표시되면 텍스트 값이 아닌 정수 값을 입력하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**도메인 서비스가 다음 오류로 인해 프로세스를 비활성화할 수 없습니다. <오류 메시지>입니다.**

**설명:** 서비스 프로세스를 비활성화하는 중에 서비스 관리자에서 문제가 발생했습니다. 서비스 프로세스를 활성화하려고 시도한 시점에 해당 서비스 프로세스가 시작되고 있었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**다음 오류로 인해 도메인 서비스가 서비스를 비활성화할 수 없습니다. <오류 메시지>입니다.**

**설명:** 서비스를 비활성화하는 중에 서비스 관리자에서 문제가 발생했습니다. 서비스가 이미 비활성화되었거나 시작되는 과정에 있었을 수 있습니다.

**사용자 응답:** 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 예를 들어 서비스를 비활성화하려고 시도한 시점에 서비스가 활성화되는 중이었으면 서비스가 활성화될 때까지 기다린 후 해당 서비스를 비활성화해 보십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**다음 오류로 인해 도메인 서비스가 프로세스를 활성화할 수 없습니다. <오류 메시지>입니다.**

**설명:** 서비스 프로세스를 활성화하는 중에 서비스 관리자에서 문제가 발생했습니다. 서비스 프로세스를 활성화하려고 했을 때 서비스 프로세스가 종료되는 중이었거나, 서비스 프로세스가 실행되는 노드를 사용할 수 없습니다.

**사용자 응답:** 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**다음 오류로 인해 도메인 서비스가 서비스를 활성화할 수 없습니다. <오류 메시지>입니다.**

설명: 활성화 단추를 클릭했을 때 서비스 관리자가 서비스를 활성화할 수 없었습니다. 서비스를 활성화하려고 했을 때 해당 서비스가 종료 중이었던 경우 등에 이 오류가 나타날 수 있습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 예를 들어 서비스를 활성화하려고 했을 때 종료 작업이 완료되지 않았으면 서비스가 완전히 종료될 때까지 기다린 후 활성화 단추를 클릭하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**노드 <노드 이름>에 대한 공유 구성의 올바른 위치를 입력하십시오.**

설명: 공유 구성 파일의 위치가 제공되지 않았습니다.

사용자 응답: 공유 구성 파일에 대한 저장소 위치를 입력하십시오.

**지정된 데이터베이스에 대한 연결을 작성하지 못했습니다. 이유는 <오류 메시지>입니다.**

설명: 서비스 관리자가 리포지토리 데이터베이스에 연결할 수 없어 Metadata Manager 서비스를 시작하지 못했습니다.

사용자 응답: 오류를 수정한 후 서비스를 다시 시작하십시오.

**노드를 제거하는 중 다음 오류가 발생했습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스 관리자가 도메인에서 노드를 제거할 수 없습니다. 노드에서 실행 중인 프로세스를 서비스 관리자가 중단하려고 했을 때 문제가 발생했을 수 있습니다. 해당 노드를 종료하는 중에 서비스 관리자에서 문제가 발생했을 수 있습니다. 서비스 관리자가 domainmeta.xml 파일에서 해당 노드를 제거하려고 했을 때 문제가 발생했을 수도 있습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**서비스를 제거하는 중 다음 오류가 발생했습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스 관리자가 서비스를 제거할 수 없습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**노드를 종료하는 중 다음 오류가 발생했습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스 관리자가 노드를 종료할 수 없습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**이 서비스를 활성화하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스를 작성하려고 시도했을 때 서비스 관리자가 해당 서비스를 활성화할 수 없었습니다. 서비스를 실행하기 위해 지정된 노드를 사용할 수 없는 경우 등에 이 오류가 나타날 수 있습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 예를 들어 노드를 사용할 수 없는 것으로 오류 설명에 나와 있으면 노드를 다시 시작하거나 서비스가 다른 노드에서 실행되도록 구성하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**이 키는 이미 라이선스를 업데이트하는 데 사용되었습니다. 다른 키를 사용하여 업데이트하십시오.**

설명: 동일한 키를 라이선스 업데이트에 두 번 이상 사용할 수 없습니다.

사용자 응답: 라이선스 업데이트를 위해 유효한 키를 사용하고 있는지 확인하십시오.

**일부 노드에 대한 공유 구성 파일의 위치를 확인할 수 없습니다. 모든 노드가 실행 중인지 확인하십시오.**

설명: 서비스 관리자가 공유되는 구성 파일의 위치를 확인할 수 없습니다. 노드가 실행 중이 아니거나 노드에 대한 연결이 실패하면 이 문제가 발생할 수 있습니다.

사용자 응답: 도메인의 모든 노드가 실행 중인지 확인하십시오.

**다음 오류로 인해 지정한 쿼리의 로그를 내보낼 수 없습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스 관리자가 쿼리의 로그를 내보낼 수 없습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**다음 오류로 인해 지정한 쿼리의 로그를 가져올 수 없습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스 관리자가 쿼리의 로그를 가져올 수 없습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**다음 오류로 인해 지정한 쿼리의 로그를 제거할 수 없습니다. 오류 - <오류 메시지>.**

설명: 서비스 관리자가 쿼리의 로그를 제거할 수 없습니다.

사용자 응답: 오류 설명을 읽고 필요한 변경을 수행하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.

**그룹 두 개 이상이 그룹 <이름>에 매핑되어 있습니다. 한 개의 그룹만 도메인의 그룹과 병합할 수 있습니다. 그룹 <이름>을(를) 수정하고 다시 시도하십시오.**

설명: 리포지토리의 그룹을 업그레이드할 때, 선택된 도메인의 여러 그룹을 PowerCenter® 도메인의 단일 그룹에 매핑하려 합니다. 예를 들어 선택된 도메인의 그룹 “Sales” 및 “sales”를 PowerCenter 도메인의 그룹 “Sales”와 매핑할 수 없습니다. PowerCenter 도메인에서 그룹 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다.

사용자 응답: 선택된 도메인의 그룹 이름을 바꾸거나 선택된 도메인의 그룹 중 하나를 PowerCenter 도메인의 다른 그룹과 병합하십시오.

**사용자 두 명 이상이 사용자 <이름>에 매핑되어 있습니다. 한 명의 사용자만 도메인의 사용자와 병합할 수 있습니다. 사용자 <이름>을(를) 수정하고 다시 시도하십시오.**

설명: 리포지토리의 사용자를 업그레이드할 때, 선택된 도메인의 여러 사용자를 PowerCenter 도메인의 단일 사용자와 매핑하려고 시도하고 있습니다. 예를 들어 선택된 도메인의 사용자 “RSmith” 및 “rsmith”를 PowerCenter 도메인의 사용자 “RSmith”와 매핑할 수 없습니다. PowerCenter 도메인에서 사용자 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다.

사용자 응답: 선택된 도메인의 사용자 이름을 바꾸거나 선택된 도메인의 사용자 중 한 명을 PowerCenter 도메인의 다른 사용자와 병합하십시오.

**선택한 노드 중 실행 중인 노드가 없습니다. 게이트웨이 서비스를 실행하기 위해 연결할 수 있는 노드를 하나 이상 선택하십시오.**

설명: 게이트웨이 노드로 지정한 노드가 종료되었습니다.

사용자 응답: 지정된 게이트웨이 노드 중 하나를 시작하십시오. 또는 게이트웨이로 작동하도록 실행될 노드를 구성하십시오.



**노드 <노드 이름>은(는) 도메인의 유일한 게이트웨이이므로 제거할 수 없습니다.**

설명: 모든 도메인에는 게이트웨이 노드가 하나 이상 필요합니다. 노드가 도메인의 유일한 게이트웨이인 경우 해당 노드를 제거할 수 없습니다.

사용자 응답:고가용성 옵션이 있는 경우, 이 게이트웨이를 제거하기 전에 도메인에 대해 다른 게이트웨이 노드를 생성하십시오.

## 제 3 장

# 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [ADV 메시지, 42](#)
- [ALERT 메시지, 42](#)
- [ATHR 메시지, 43](#)
- [AUTH 메시지, 45](#)
- [AUTHEN 메시지, 49](#)

## ADV 메시지

ADV_13226	<b>&lt;동적 링크 라이브러리 이름&gt; dll을 열 수 없습니다. 이유는 다음과 같습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 다른 라이브러리에 종속된 외부 사용자 지정 변환 라이브러리를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## ALERT 메시지

ALERT_10000	<b>도메인 구성 데이터베이스에서 알림 메타데이터를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	최신 백업 파일로 도메인 구성 데이터베이스를 복원하십시오. 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 손상된 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
ALERT_10001	<b>알림 서비스가 아직 활성화되지 않았습니다.</b>
설명:	도메인에서 알림을 활성화하지 않았습니다.
사용자 응답:	다른 요청을 보내기 전에 마스터 게이트웨이가 초기화될 때까지 기다리십시오.

ALERT_10002	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;이(가) 도메인에 정의된 사용자가 아닙니다.</b>
설명:	지정된 사용자를 도메인에서 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	지정된 사용자가 올바른지 확인하십시오.
ALERT_10003	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;이(가) 알림에 대해 구독되지 않았습니다.</b>
설명:	알림을 받는 대상 목록에서 제거하도록 지정된 사용자는 구독되지 않습니다.
사용자 응답:	이전에 사용자가 구독을 취소했을 수 있습니다. 사용자가 제거되어서 알림을 더 이상 받을 수 없는지 확인하십시오.
ALERT_10004	<b>오류 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 표시되고 개체 &lt;개체 이름&gt;에 대한 알림 유형 &lt;알림 유형&gt;의 알림 메시지 &lt;알림 메시지&gt;을(를) 보낼 수 없습니다.</b>
설명:	참조된 알림을 보낼 수 없습니다.
사용자 응답:	SMTP 연결 및 사용자 전자 메일 정보가 도메인에서 올바른지 확인하십시오.
ALERT_10010	<b>알림 서비스에서 사용자 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 제거할 수 없습니다.</b>
설명:	알림 사용자를 제거할 수 없습니다.
사용자 응답:	마스터 게이트웨이 노드가 도메인에서 실행되고 있는지 확인하십시오.

## ATHR 메시지

ATHR_10000	<b>서비스 관리자가 아직 초기화되지 않았습니다.</b>
설명:	Tomcat 서블릿 컨테이너에서 서비스 관리자를 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자가 아직 초기화 중입니다. 서비스 관리자가 5분 내에 초기화되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10003	<b>서비스 관리자가 비활성화되어 권한 부여 요청을 수락할 수 없습니다.</b>
설명:	마스터 게이트웨이의 서비스 관리자에 문제가 발생하여 자체적으로 비활성화되었습니다.
사용자 응답:	새 마스터 게이트웨이 노드가 선택될 때까지 기다리십시오. 새 마스터 게이트웨이 노드가 서비스 관리자를 활성화합니다. 새 마스터 게이트웨이 노드가 자동으로 선택되지 않으면 해당 노드를 수동으로 재사용하십시오.
ATHR_10006	<b>필수 매개 변수가 누락된 요청을 받았습니다.</b>
설명:	필수 매개 변수가 누락된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10007	<b>잘못된 &lt;실제 개체 유형&gt; 매개 변수(필요한 값: &lt;필요한 개체 유형&gt;)가 포함된 요청을 받았습니다.</b>
설명:	잘못된 유형의 매개 변수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

ATHR_10010	<b>서비스 관리자가 &lt;개체 유형&gt; &lt;개체 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	찾을 수 없는 개체에 대한 액세스 권한을 부여해 달라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10011	<b>서비스 관리자는 메시지 내에 &lt;필요한 매개 변수 수&gt;개의 매개 변수를 필요로 하는데 &lt;실제 매개 변수 수&gt;개의 매개 변수를 받았습니다.</b>
설명:	잘못된 매개 변수 수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10012	<b>서비스 관리자가 &lt;개체 유형&gt;의 &lt;개체 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	적절한 사용 권한이 없는 사용자가 개체에 액세스하려고 했습니다.
사용자 응답:	사용자는 사용 권한이 부여된 개체에만 액세스해야 합니다.
ATHR_10013	<b>서비스 관리자가 &lt;개체 유형&gt; 권한 부여 액세스 개체 유형을 처리할 수 없습니다.</b>
설명:	알 수 없는 유형의 개체에 대한 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10014	<b>도메인 &lt;이 도메인&gt;에 대한 서비스 관리자가 다른 도메인 &lt;다른 도메인&gt;에 대한 권한 부여 요청을 받았습니다.</b>
설명:	이 도메인에서 다른 도메인의 개체에 대한 권한을 부여하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10015	<b>서비스 관리자가 &lt;사용된 자격 증명 소스&gt;(으)로 내부 작업을 실행하라는 외부 요청을 받았습니다.</b>
설명:	권한이 부여되지 않은 발신자로부터 내부 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	권한이 부여되지 않은 사용자로부터 도메인이 보호되고 있는지 확인하십시오.
ATHR_10017	<b>서비스 관리자가 자격 증명이 없는 권한 부여 요청을 받았습니다.</b>
설명:	자격 증명이 없는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	다시 로그인하거나 마스터 선택이 완료될 때까지 기다리십시오.
ATHR_10018	<b>서비스 관리자가 &lt;활동 유형&gt; 활동 유형에 대한 권한 부여를 처리할 수 없습니다.</b>
설명:	알 수 없는 활동 유형에 대한 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10019	<b>서비스 관리자가 &lt;개체 유형&gt; &lt;개체 이름&gt;을(를) 수정하려는 읽기 전용 사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	적절한 사용 권한이 없는 사용자가 개체를 수정하려고 했습니다.
사용자 응답:	사용자는 사용 권한이 부여된 개체만 읽을 수 있습니다.
ATHR_10021	<b>서비스 관리자가 &lt;개체 유형&gt; &lt;개체 이름&gt;에 액세스하려는 사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	사용자가 리포지토리 로그 외부에 있는 개체에 액세스하려고 했습니다.

사용자 응답:	사용자는 로그인한 리포지토리와 관련된 개체에만 액세스할 수 있습니다.
ATHR_10022	<b>서비스/폴더 &lt;서비스 및 폴더&gt;이(가) 잘못 지정되었기 때문에 서비스 관리자가 사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	사용자가 잘못 지정된 서비스 및 폴더에 액세스하려고 했습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10023	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 찾을 수 없으므로 서비스 관리자가 사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	사용자가 이 도메인에서 참조하지 않는 서비스에 액세스하려고 했습니다.
사용자 응답:	이 도메인의 서비스가 변경되지 않았는지 확인하십시오.
ATHR_10024	<b>잘못된 유형의 서비스 &lt;서비스 유형&gt;에 대한 요청이므로 서비스 관리자가 사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	사용자가 올바르지 않은 서비스 유형에 액세스하려고 했습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10025	<b>다른 도메인 &lt;도메인 이름&gt;에 대한 요청이므로 서비스 관리자가 사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 권한 부여 액세스를 거부했습니다.</b>
설명:	사용자가 다른 도메인에 액세스하려고 했습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ATHR_10026	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;은(는) 도메인의 다른 사용자에게 액세스할 사용 권한을 가지고 있지 않습니다.</b>
설명:	다른 사용자에게 액세스하려는 사용자가 적절한 사용 권한을 가지고 있지 않습니다.
사용자 응답:	사용자는 원하는 요청을 수행할 수 있도록 도메인 관리자에게 요청해야 합니다.

## AUTH 메시지

AUTH_10000	<b>인증 상태가 올바르지 않기 때문에 서비스 관리자가 인증을 활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	도메인 구성 데이터를 저장하는 네트워크 공유 디스크에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스를 저장하는 공유 디스크에 액세스할 수 있도록 합니다.
설명:	노드 구성이 도메인 구성과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	해당 게이트웨이를 종료하여 마스터 게이트웨이 선택을 강제로 실행하십시오. 문제가 해결되면 <i>infacmd</i> 로 노드 구성을 수정하십시오.
설명:	인증 구성에 올바르지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르지 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.

AUTH_10001	<b>서비스 관리자가 아직 초기화되지 않았습니다.</b>
설명:	Tomcat 서블릿 컨테이너에서 서비스 관리자를 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자가 아직 초기화 중입니다. 서비스 관리자가 5분 내에 초기화되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
AUTH_10005	<b>서비스 관리자가 비활성화되어 인증 요청을 수락할 수 없습니다.</b>
설명:	마스터 게이트웨이 노드의 서비스 관리자에 문제가 발생하여 자체적으로 비활성화되었습니다.
사용자 응답:	새 마스터 게이트웨이 노드가 선택될 때까지 기다리십시오. 새 마스터 게이트웨이 노드가 서비스 관리자를 활성화합니다. 새 마스터 게이트웨이 노드가 자동으로 선택되지 않으면 해당 노드를 수동으로 재사용하십시오.
AUTH_10007	<b>&lt;사용자 이름&gt;이(가) 이미 있기 때문에 사용자를 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	기존 사용자와 동일한 이름을 가진 사용자는 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	다른 사용자 이름을 사용하여 사용자를 생성하십시오.
AUTH_10009	<b>관리자 역할을 하는 사용자는 제거할 수 없습니다.</b>
설명:	관리자 역할을 하는 사용자는 제거할 수 없습니다. 이 작업은 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	관리자 역할을 하는 사용자를 제거하지 마십시오.
AUTH_10010	<b>사용자 이름, 암호 또는 도메인 이름의 문자가 UTF-8과 호환되지 않으므로 자격 증명을 암호화할 수 없습니다.</b>
설명:	사용자 이름, 암호 또는 도메인 이름의 문자가 UTF-8과 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	사용자 이름, 암호 또는 도메인 이름의 문자가 UTF-8과 호환되는지 확인하십시오.
AUTH_10011	<b>인증을 활성화하지 못했습니다.</b>
설명:	도메인 구성 데이터베이스를 저장하는 네트워크 공유 디스크에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터를 저장하는 공유 디스크에 액세스할 수 있도록 합니다.
설명:	노드 구성이 도메인 구성과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	해당 게이트웨이를 종료하여 마스터 게이트웨이 선택을 강제로 실행하십시오. 문제가 해결되면 <i>infacmd</i> 로 노드 구성을 수정하십시오.
설명:	인증 데이터가 도메인 구성 데이터베이스 내부에서 누락되었거나 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르지 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
AUTH_10014	<b>사용자가 포함되어 있지 않아 인증 데이터가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	인증 데이터가 도메인 구성 데이터베이스 내부에서 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르지 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
AUTH_10015	<b>작업 &lt;작업 이름&gt; 요청에 제공되지 않은 입력이 필요합니다.</b>
설명:	작업에 필요한 입력을 제공하지 않았습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
AUTH_10016	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 찾을 수 없어 요청을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	사용자 데이터를 업데이트하려고 했지만 서비스 관리자가 요청에 지정된 사용자를 인증할 수 없습니다.
사용자 응답:	사용자 요청으로 인해 오류가 표시되면 올바른 사용자 이름이 포함된 요청을 다시 제출하십시오. 사용자를 다시 생성해야 할 수도 있습니다.
AUTH_10018	<b>작업 &lt;작업 이름&gt; 요청에 &lt;필요한 입력 유형&gt; 유형의 입력이 필요하지만 &lt;실제 입력 유형&gt;이(가) 제공되었습니다.</b>
설명:	인증에서 필수 입력을 받지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
AUTH_10019	<b>시스템에서 사용자 이름 또는 암호를 인식하지 못했습니다.</b>
설명:	로그인 사용자 이름 및 암호 조합이 올바르지 않습니다. 사용자를 인증할 수 없습니다.
사용자 응답:	로그인할 사용자 이름 및 암호를 올바르게 입력하십시오.
AUTH_10022	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;이(가) 도메인 내에 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	노드가 도메인에 정의되지 않았습니다.
사용자 응답:	노드 구성을 변경하거나 해당 노드를 도메인에 추가하십시오.
AUTH_10023	<b>도메인 구성에서 관리자 사용자 이름 또는 암호를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	인증 데이터가 도메인 구성 데이터베이스 내부에서 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르지 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
AUTH_10024	<b>시스템에서 인식하지 못하는 올바르지 않은 자격 증명이 메시지에 포함되어 있어 메시지 요청에 실패했습니다.</b>
설명:	메시지 요청에 올바르지 않은 자격 증명이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	사용자 요청으로 인해 오류가 표시되면 사용자는 다시 로그인하고 올바른 자격 증명을 가져오도록 요청을 다시 제출해야 합니다. 그렇지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
AUTH_10026	<b>도메인과 노드 &lt;노드 이름&gt;을(를) 연결하는 중 스레드가 중단되었습니다.</b>
설명:	노드를 연결하는 중 스레드에 문제가 발생했습니다.
사용자 응답:	다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
AUTH_10027	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;과(와) 연결된 사용자 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 도메인에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	노드에 지정된 사용자를 도메인에서 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	사용자를 도메인에 추가하거나 사용자로 노드를 재정의하십시오.

AUTH_10028	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;과(와) 연결된 암호가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	노드와 함께 제공된 사용자 암호가 도메인 구성 데이터베이스에 있는 암호와 일치하지 않았습니다.
사용자 응답:	올바른 암호로 노드를 재정의하십시오.
AUTH_10029	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;이(가) 도메인에서 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	노드가 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	노드를 재정의하십시오.
AUTH_10030	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;이(가) 노드 &lt;노드 이름&gt;과(와) 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	노드 구성에 지정된 사용자가 도메인 구성과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	도메인 노드에서 사용자를 수정하거나 도메인 노드와 동일한 사용자로 노드를 재정의하십시오.
AUTH_10031	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 호스트 이름이 노드 구성과 도메인 구성 간에 일치하지 않습니다.</b>
설명:	노드 구성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	노드를 재정의하십시오.
설명:	노드가 두 번 정의되었습니다.
사용자 응답:	다른 이름으로 노드를 생성하십시오.
AUTH_10032	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 포트 번호가 노드 구성과 도메인 구성 간에 일치하지 않습니다.</b>
설명:	노드 구성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	노드를 재정의하십시오.
설명:	노드가 두 번 정의되었습니다.
사용자 응답:	다른 이름으로 노드를 생성하십시오.
AUTH_10033	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 게이트웨이 설정이 노드 구성과 도메인 구성 간에 일치하지 않습니다.</b>
설명:	도메인 속성 및 노드 속성에서 게이트웨이 노드를 구성합니다. 노드가 한 위치에서는 게이트웨이 노드로 구성되고 다른 위치에서는 작업자 노드로 구성되었습니다.
사용자 응답:	도메인 또는 노드 속성을 업데이트하여 노드를 두 위치 모두에서 게이트웨이 노드 또는 작업자 노드로 구성합니다.
AUTH_10036	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;에게 도메인 내의 어떤 개체에 대한 사용 권한도 없습니다.</b>
설명:	사용자가 로그인하려고 했지만 도메인 내에 어떤 사용 권한도 없습니다.
사용자 응답:	사용자는 해당 사용자에 대한 사용 권한을 추가하거나 해당 사용자를 제거하도록 도메인 관리자에게 요청해야 합니다.
AUTH_10037	<b>리포지토리 서비스 &lt;리포지토리 서비스 이름&gt;에 대한 도메인 &lt;도메인 이름&gt;이(가) 해당 도메인 내에 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	사용자가 도메인에서 사용되지 않는 서비스에 대해 이 도메인을 통해 로그인하려고 했습니다.
사용자 응답:	사용자는 리포지토리 서비스 도메인에 직접 로그인하거나 링크를 정의해야 합니다.



AUTH_10038	<b>리포지토리 서비스 &lt;리포지토리 서비스 이름&gt;이(가) 이 도메인 내에 정의되지 않았거나 참조되지 않았습니다.</b>
설명:	요청된 서비스가 이 도메인 내에서 인식되지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자는 이 도메인에서 인식하는 리포지토리 서비스를 선택해야 합니다.
AUTH_10039	<b>리포지토리 서비스 &lt;리포지토리 서비스 이름&gt;이(가) 인식된 여러 도메인 &lt;도메인 목록&gt;에 정의되어 있습니다.</b>
설명:	동일한 이름을 가진 리포지토리 서비스가 여러 도메인에 있습니다.
사용자 응답:	사용자는 요청된 도메인도 지정해야 합니다.

## AUTHEN 메시지

AUTHEN_10001	<b>서비스 관리자가 보안 도메인 &lt;보안 도메인 이름&gt;에서 사용자 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 인증하지 못했습니다. 해당 사용자가 비활성화됩니다.</b>
설명:	비활성화된 사용자가 로그인하려고 했습니다.
사용자 응답:	사용자 계정을 활성화하십시오.
AUTHEN_10002	<b>서비스 관리자가 보안 도메인 &lt;보안 도메인 이름&gt;에서 LDAP 사용자 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 인증하지 못했습니다. 오류 &lt;LDAP 오류 메시지&gt;이(가) 표시되고 LDAP 서버에서 사용자를 인증하지 못했습니다.</b>
설명:	LDAP 서버에서 사용자를 인증할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 LDAP 서버 오류 메시지를 확인하십시오.

## 제 4 장

# B 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [BAPI 메시지, 50](#)
- [BR 메시지, 53](#)
- [BTree 메시지, 54](#)
- [BW 메시지, 56](#)

## BAPI 메시지

BAPI_99101	<b>하나 이상의 연결 매개 변수가 누락되었습니다.</b>
설명:	RFC/BAPI 응용 프로그램 연결에 하나 이상의 필수 매개 변수에 대한 값이 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	모든 필수 응용 프로그램 연결 매개 변수에 대해 올바른 값을 포함하십시오.
BAPI_99102	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;의 어떤 매개 변수도 STATUS RETURN 구조로 선택되지 않았습니다.</b>
설명:	지정된 함수의 어떤 매개 변수도 BAPI/RFC 변환의 RETURN 구조 상태로 선택되지 않았습니다.
사용자 응답:	테이블 내보내기 매개 변수에 대한 RETURN 구조를 지정하십시오.
BAPI_99103	<b>함수 RETURN 매개 변수가 지정되었습니다. 그러나 속성 값 문자열을 구문 분석할 때 &lt;수&gt;개(&lt;수&gt;개의 필수 값 중)만 찾았습니다.</b>
설명:	속성 값 문자열을 구문 분석할 때 통합 서비스에서 함수 RETURN 매개 변수에 대한 올바른 반환 값을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	함수 RETURN 매개 변수에 올바른 반환 값을 입력하십시오.
BAPI_99105	<b>RETURN 매개 변수의 STATUS 또는 TEXT 필드에는 ABAP 유형의 CHAR 또는 NUMC가 있어야 합니다.</b>
설명:	BAPI/RFC 변환에 대한 RETURN 매개 변수의 STATUS 또는 텍스트 필드에 있는 ABAP 데이터 유형이 CHAR 또는 NUMC가 아닙니다.
사용자 응답:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 매개 변수의 STATUS 또는 텍스트 필드에 있는 ABAP 데이터 유형을 CHAR 또는 NUMC로 설정하십시오.

BAPI_99106	<b>RETURN 구조에서 STATUS 필드 [{0}]을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 구조에 대한 STATUS 필드에 올바른 값이 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 구조에 대한 STATUS 필드에 올바른 값을 지정하십시오.
BAPI_99107	<b>RETURN 구조에서 TEXT 필드 [{0}]을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 구조에 대한 텍스트 필드에 올바른 값을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 구조에 대한 텍스트 필드에 올바른 값을 지정하십시오.
BAPI_99109	<b>함수 테이블 매개 변수에 대한 내부 테이블을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	가져오기 전에 수정된 다른 리포지토리 또는 폴더에서 BAPI/RFC 변환을 가져왔습니다. 따라서 통합 서비스에서 함수 테이블 매개 변수에 대한 내부 테이블을 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	BAPI/RFC 변환을 다시 내보내고 가져오십시오.
BAPI_99113	<b>IntegrationID &lt;integration_ID&gt;을(를) 통해 RFC 함수를 호출하는 중 예외 &lt;예외&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	SAP 응용 프로그램 서버에서 SAP 시스템으로 RFC 함수를 호출하지 못했습니다.
사용자 응답:	SAP 시스템에 대해 올바른 입력 데이터를 입력하십시오. SAP 응용 프로그램 서버가 실행 중인 지 확인하십시오.
BAPI_99116	<b>통합 서비스에서 함수 테이블 매개 변수 [{0}]에 대해 SAP 내부 테이블을 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 SAP 내부 테이블을 생성할 수 없습니다. 통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	노드가 상주하는 시스템에 메모리가 충분히 있는지 확인하십시오.
BAPI_99118	<b>통합 서비스가 RETURN 구조에서 필드 [{0}]을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 구조에 대한 STATUS 필드에 올바른 값이 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	BAPI/RFC 변환에서 RETURN 구조에 대한 STATUS 필드에 올바른 값을 지정하십시오.
BAPI_99129	<b>SAP에 대한 커밋 호출에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 SAP에 대한 커밋 함수 호출을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그의 오류 메시지를 참조하십시오.
BAPI_99133	<b>통합 서비스에서 SAP에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	BAPI/RFC 응용 프로그램 연결의 연결 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	연결 매개 변수를 확인하십시오.
설명:	SAP 시스템 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
BAPI_99135	<b>통합 서비스가 통합 ID &lt;ID 번호&gt;에 대한 함수 매개 변수 &lt;함수 매개 변수 이름&gt;에 기본값 &lt;값&gt;을(를) 적용하는 중 데이터 오버플로우가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 매개 변수 기본값을 복사할 수 없습니다. 매개 변수 값이 매개 변수 메타데이터를 준수하지 않습니다. 예를 들어 길이, 배열 또는 전체 자릿수 값이 올바르지 않을 수 있습니다.

사용자 응답:	값이 매개 변수 메타데이터를 준수하는지 확인하십시오.
BAPI_99136	<b>통합 ID &lt;ID 번호&gt;에 대한 포트 &lt;포트 번호&gt;에서 데이터 &lt;데이터&gt; 오버플로우가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 매개 변수 입력 데이터를 복사할 수 없습니다. 매개 변수 값이 매개 변수 메타데이터를 준수하지 않습니다. 예를 들어 길이, 배열 또는 전체 자릿수 값이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	값이 매개 변수 메타데이터를 준수하는지 확인하십시오.
BAPI_99137	<b>통합 서비스가 레거시 키 &lt;레거시 키 값&gt;에 대한 필드 &lt;필드 이름&gt;에 기본값 &lt;값&gt;을(를) 적용하는 중 데이터 오버플로우가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 필드 기본값을 복사할 수 없습니다. 필드 값이 필드 메타데이터를 준수하지 않습니다. 예를 들어 길이, 배열 또는 전체 자릿수 값이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	필드 값이 필드 메타데이터를 준수하는지 확인하십시오.
BAPI_99138	<b>데이터 &lt;데이터&gt;(으)로 포트 &lt;포트 번호&gt;에 대한 데이터를 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAP 시스템에서 매개 변수 메타데이터를 준수하지 않는 전체 자릿수 또는 배열이 포함된 데이터를 보냈을 수 있습니다.
사용자 응답:	변환 데이터 유형이 SAP 데이터 유형과 호환되는지 확인하십시오. 또는 포트에 대한 전체 자릿수나 배열을 늘리십시오.
설명:	데이터에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BAPI_99139	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;에 대한 데이터를 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAP 시스템에서 매개 변수 메타데이터를 준수하지 않는 전체 자릿수 또는 배열이 포함된 데이터를 보냈을 수 있습니다.
사용자 응답:	변환 데이터 유형이 SAP 데이터 유형과 호환되는지 확인하십시오. 또는 포트에 대한 전체 자릿수나 배열을 늘리십시오.
설명:	데이터에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BAPI_99140	<b>통합 서비스에서 SAP RFC 함수 &lt;함수 이름&gt;의 매개 변수 &lt;매개 변수 이름&gt;에 대한 메타데이터를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	SAP 시스템에 지정된 매개 변수에 대한 메타데이터가 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
설명:	통합 서비스에서 SAP 시스템에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	RFC/BAPI 응용 프로그램 연결의 연결 매개 변수를 확인하십시오. 또는 통합 서비스 및 SAP 시스템이 실행 중인지 확인하십시오.
	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## BR 메시지

BR_16001	<b>데이터베이스에 연결하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
BR_16002	<b>오류: 초기화에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 판독기를 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 다른 메시지가 표시되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BR_16004	<b>오류: 준비에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 소스 한점자 변환에 대한 SQL 쿼리를 준비하지 못했습니다.
사용자 응답:	디자이너 매핑의 유효성을 검사하십시오.
설명:	사용자가 판독기 프로세스 동안 세션을 종료했거나, 내부 오류가 발생하여 통합 서비스에서 판독기 프로세스를 종료했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
BR_16009	<b>판독기 실행이 종료되었습니다.</b>
설명:	사용자가 판독기 프로세스 동안 세션을 종료했거나, 내부 오류가 발생하여 통합 서비스에서 판독기 프로세스를 종료했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
BR_16034	<b>오류: 가져오기에 실패했습니다.</b>
설명:	관계형 소스 데이터베이스에서 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 데이터베이스 오류를 확인하십시오. 오류가 없으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BR_16036	<b>동적으로 로드된 라이브러리에서 판독기 초기화 함수를 찾는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BR_16037	<b>드라이버를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
BR_16038	<b>온전성 검사가 실패했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다. 판독기 초기화에 실패했습니다.</b>
설명:	매핑이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 매핑의 유효성을 검사하고 세션을 다시 실행하십시오. 세션이 실패한 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

BR_16045	<b>판독기 실행이 종료되고 있습니다. &lt;파일 이름&gt;에서 데이터를 읽는 중 오류 임계값 &lt;최대 오류 수&gt;에 도달했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스 파일에서 데이터를 읽는 중 오류 임계값에 도달했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 이전 오류를 확인하십시오.
BR_16046	<b>사용자 정의 쿼리 &lt;쿼리 이름&gt;에 제대로 확인할 수 없는 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 참조가 있습니다.</b>
설명:	지정된 쿼리에서 참조된 매개 변수 및 변수를 확장하는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	지정된 쿼리에 매개 변수 및 변수를 선언하고 올바른 시작 값이 있는지 확인하십시오.
BR_16047	<b>사용자 정의 조인 조건 및/또는 소스 필터 &lt;조건 이름&gt;에 제대로 확인할 수 없는 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 참조가 있습니다.</b>
설명:	지정된 조인 또는 필터 조건에서 참조된 매개 변수 및 변수를 확장하는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	지정된 조인 또는 필터 조건에 매개 변수 및 변수를 선언하고 올바른 시작 값이 있는지 확인하십시오.
BR_16048	<b>사용자 정의 소스 필터 조건 &lt;조건 이름&gt;에 제대로 확인할 수 없는 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 참조가 있습니다.</b>
설명:	지정된 필터 조건에서 매개 변수 및 변수를 확장하는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	지정된 문자열에 매개 변수 및 변수를 선언하고 올바른 시작 값이 있는지 확인하십시오.
BR_16050	<b>사용자 제공 문자열 &lt;문자열 값&gt;에 제대로 확인할 수 없는 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 참조가 있습니다.</b>
설명:	지정된 문자열에서 매개 변수 및 변수를 확장하는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	지정된 문자열에 매개 변수 및 변수를 선언하고 올바른 시작 값이 있는지 확인하십시오.
BR_16056	<b>리포지토리의 FTP 정보가 손상되었습니다.</b>
설명:	리포지토리에 일치하지 않은 FTP 정보가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## BTree 메시지

BTree_90002	<b>오류: 지정된 캐시 크기가 너무 작습니다. 캐시는 &lt;크기&gt;보다 커야 합니다.</b>
설명:	변환에 대해 지정된 캐시 크기가 부족하여 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 크기를 늘리십시오.
BTree_90004	<b>B-트리를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.

설명:	변환을 처리하는 데 필요한 메모리 양이 부족합니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 실행 중인 시스템에 변환을 처리하는 데 필요한 메모리 양이 충분한지 확인하십시오.
<b>BTree_90005</b>	<b>인덱스 캐시 파일을 열지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 읽기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자에게 캐시 디렉터리에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
<b>BTree_90006</b>	<b>인덱스 캐시 파일에 쓸 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
<b>BTree_90007</b>	<b>키 &lt;키 이름&gt;이(가) 인덱스 캐시에 없습니다.</b>
설명:	캐시 파일이 수정되거나 삭제되어서 통합 서비스가 인덱스 캐시에서 기본 키 또는 외래 키를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오.
<b>BTree_90009</b>	<b>그룹 &lt;그룹&gt;에서 캐시 블록의 잠금을 해제하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	캐시 디렉터리에 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
<b>BTree_90010</b>	<b>그룹 &lt;그룹&gt;에서 캐시 블록을 잠그는 중 오류가 발생했습니다. 캐시 크기를 늘리십시오.</b>
설명:	변환에 대해 지정된 캐시 크기가 부족하여 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 크기를 늘리십시오.
설명:	캐시 디렉터리에 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
<b>BTree_90011</b>	<b>그룹 &lt;그룹&gt;의 외래 키 인덱스에 행을 삽입하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
설명:	캐시 디렉터리에 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
<b>BTree_90012</b>	<b>그룹 &lt;그룹&gt;의 기본 키 인덱스에 행을 삽입하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
설명:	캐시 디렉터리에 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.

BTree_90013	<b>오류: 중복 행을 제거할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
설명:	캐시 디렉터리에 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
BTree_90014	<b>오류: 캐시 관리자가 새 블록을 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	변환에 대해 지정된 캐시 크기가 부족하여 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 크기를 늘리십시오.
설명:	통합 서비스에 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
설명:	변환을 처리하는 데 필요한 메모리 양이 부족합니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 실행 중인 시스템에 변환을 처리하는 데 필요한 메모리 양이 충분한지 확인하십시오.

## BW 메시지

BW_41013	<b>도메인 &lt;도메인 이름&gt;의 통합 서비스 &lt;통합 서비스 이름&gt;에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 대한 연결 설정이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 통합 서비스에 대한 사용자 이름, 암호, 호스트 이름 및 포트 번호 설정을 확인하십시오.
BW_41014	<b>BW 서버에서 PowerCenter 워크플로우 이름이 포함되지 않은 요청을 SAP BW 서비스로 보냈습니다.</b>
설명:	InfoPackage의 타사 선택 사항 탭에 PowerCenter 워크플로우 이름이 없습니다.
사용자 응답:	InfoPackage의 타사 선택 사항 탭에 PowerCenter 워크플로우 이름을 지정하십시오.
BW_41020	<b>SAP 게이트웨이에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	saprfc.ini 파일의 RFC 대상 또는 대상 항목이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	saprfc.ini 파일의 RFC 대상 또는 대상 항목을 변경하십시오.
BW_41027	<b>통합 서비스가 BW 대상 &lt;대상 이름&gt;에 대한 행 번호 &lt;행 번호&gt; 데이터를 준비할 수 없습니다.</b>
설명:	소스 데이터에 올바르지 않은 행 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	대상 정의 필드에 대한 데이터 유형, 배열 및 전체 자릿수와 일치하도록 소스 데이터를 수정하십시오.



BW_41031	<b>SAP BW 서비스에서 데이터 선택 &lt;데이터 선택&gt;을(를) 위한 매개 변수 파일 &lt;매개 변수 파일&gt;을(를) 열 수 없습니다.</b>
설명:	SAP BW 서비스에 대한 매개 변수 파일 디렉터리 속성에 존재하지 않거나 읽기 및 쓰기 권한이 활성화되지 않은 디렉터리가 있습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구를 사용하여 SAP BW 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 대한 올바른 디렉터리가 매개 변수 파일 디렉터리 속성에 포함되어 있는지 확인하십시오. 디렉터리에 읽기 및 쓰기 권한이 활성화되었는지도 확인하십시오.
BW_41044	<b>데이터 선택 사항이 SAP BW InfoPackage에 지정되었지만 타사 선택 사항의 입력 값이 폴더:워크플로우:세션 형식이 아닙니다. 워크플로우 이름은 매개 변수 파일 헤더에서 세션 이름으로 사용됩니다.</b>
설명:	SAP NetWeaver BI 서버에서 데이터 선택 사항 항목이 포함되어 있지만 타사 선택 사항 탭의 워크플로우 이름을 올바른 형식으로 지정하지 않은 요청을 SAP BW 서비스로 보냈습니다.
사용자 응답:	InfoPackage의 타사 선택 사항 탭에 <PowerCenter 폴더 이름>:<PowerCenter 워크플로우 이름>:<PowerCenter 세션 이름> 형식으로 워크플로우 이름을 입력하십시오.
BW_41052	<b>SAP BW 서비스를 통합 서비스에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 실행되지 않았을 수 있습니다. 또는 SAP BW 서비스에는 연결된 통합 서비스에 대한 잘못된 연결 정보가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 또는 Administrator 도구를 사용하여 SAP BW 서비스에 올바른 통합 서비스 연결 정보가 포함되어 있는지 확인하십시오.
BW_41058	<b>BW 시스템에 연결하려는 SAP BW 서비스가 최대 오류 수에 도달했습니다. SAP BW 서비스가 종료됩니다.</b>
설명:	SAP BW 서비스에서 SAP NetWeaver BI 시스템에 5번이나 연결 시도를 했지만 모두 실패했습니다.
사용자 응답:	saprfc.ini 파일이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
BW_41065	<b>오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 표시되고 워크플로우 시작 요청이 실패했습니다.</b>
설명:	메시지에 지정된 이유로 인해 통합 서비스에서 SAP NetWeaver BI 워크플로우를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	메시지에 지정된 문제를 수정한 후 워크플로우를 다시 시작하십시오.
BW_41073	<b>SAP BW 서비스가 지원되지 않는 함수 &lt;함수&gt;에 대한 호출을 받았습니다.</b>
설명:	SAP BW 서비스가 SAP NetWeaver BI 시스템으로부터 SAP BW 서비스에 등록되지 않은 함수에 대한 RFC 호출을 받았습니다.
사용자 응답:	SAP NetWeaver BI 시스템의 SAP BW 서비스에 대해 데이터 로드 전용으로 생성된 RFC 대상을 사용하십시오.
BW_41076	<b>SAP BW 서비스 구성 속성 &lt;속성&gt;을(를) 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAP BW 서비스에 올바르게 지정된 값을 가진 속성이 있어서 해당 서비스를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 SAP BW 서비스 속성이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.

BW_41077	<b>서비스를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 연결할 수 없기 때문에 SAP BW 서비스에서 LMAPI 서비스를 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 또는 Administrator 도구를 사용하여 SAP BW 서비스에 올바른 통합 서비스 연결 정보가 포함되었는지 확인하십시오.
BW_41082	<b>SAP BW 서비스가 도메인 &lt;도메인 이름&gt;에서 통합 서비스 &lt;통합 서비스 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	SAP BW 서비스가 InfoPackage의 타사 선택 사항 탭에 지정된 도메인에서 통합 서비스를 찾을 수 없습니다. 도메인 및 통합 서비스 이름 속성 값이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP NetWeaver BI 시스템에서 타사 선택 사항 탭에 입력한 도메인 및 통합 서비스 이름이 올바른지 확인하십시오.
설명:	통합 서비스가 활성화되지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 활성화되었는지 확인하십시오.

## 제 5 장

# C 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [CFG 메시지, 59](#)
- [CMD 메시지, 67](#)
- [CMN 메시지, 67](#)
- [CNX 메시지, 97](#)
- [CONF 메시지, 97](#)
- [CSE 메시지, 98](#)
- [CTSDK 메시지, 99](#)

## CFG 메시지

CFG_10000	<b>도메인 상태가 올바르지 않기 때문에 서비스 관리자가 도메인 구성을 활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	도메인 구성 데이터베이스를 저장하는 네트워크 공유 디스크에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스를 저장하는 공유 디스크에 액세스할 수 있도록 하십시오.
설명:	노드 구성이 도메인 구성과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	해당 게이트웨이를 종료하여 마스터 게이트웨이 선택을 강제로 실행하십시오. 문제가 해결되면 <i>infacmd</i> 로 노드 구성을 수정하십시오.
설명:	도메인 구성 데이터베이스에 올바르지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르지 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
CFG_10001	<b>서비스 관리자가 아직 초기화되지 않았습니다.</b>
설명:	Tomcat 서블릿 컨테이너에서 서비스 관리자를 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	잠시만 기다려 주십시오. 서비스 관리자가 아직 초기화 중입니다. 서비스 관리자가 5분 내에 초기화되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CFG_10005	<b>서비스 관리자가 비활성화되어 도메인 구성 요청을 수락할 수 없습니다.</b>
설명:	마스터 게이트웨이 노드의 서비스 관리자에 문제가 발생하여 자체적으로 비활성화되었습니다.

사용자 응답:	새 마스터 게이트웨이 노드가 선택될 때까지 기다리십시오. 새 마스터 게이트웨이 노드가 서비스 관리자를 활성화합니다. 새 마스터 게이트웨이 노드가 자동으로 선택되지 않으면 해당 노드를 수동으로 재사용하십시오.
CFG_10008	<b>필수 매개 변수가 누락된 요청을 받았습니다.</b>
설명:	필수 매개 변수가 누락된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CFG_10009	<b>잘못된 &lt;실제 개체 유형&gt; 매개 변수(필요한 값: &lt;필요한 개체 유형&gt;)가 포함된 요청을 받았습니다.</b>
설명:	잘못된 유형의 매개 변수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CFG_10012	<b>기존 도메인 옵션 그룹 &lt;옵션 그룹&gt;을(를) 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	기존 옵션 그룹을 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	사용 중인 아닌 옵션 그룹 이름을 선택하십시오.
CFG_10013	<b>도메인 옵션 그룹 &lt;옵션 그룹&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	찾을 수 없는 옵션 그룹에 대한 액세스 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	옵션 그룹 이름을 확인하거나 옵션 그룹을 생성하십시오.
CFG_10014	<b>기존 폴더 &lt;폴더 경로&gt;을(를) 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	기존 폴더를 생성하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	사용 중인 아닌 폴더 이름을 선택하십시오.
CFG_10015	<b>연결된 기존 도메인 &lt;연결된 도메인 이름&gt;을(를) 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	연결된 기존 도메인을 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	사용 중인 아닌 연결된 도메인 이름을 선택하십시오.
CFG_10017	<b>도메인에 있는 유일한 게이트웨이라는 이유로 도메인 노드 &lt;노드 이름&gt;을(를) 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	도메인의 마지막 게이트웨이를 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	계속하기 전에 게이트웨이가 될 다른 노드를 선택하거나 생성하십시오.
CFG_10018	<b>폴더 &lt;폴더 경로&gt;이(가) 비어 있지 않습니다.</b>
설명:	사용 중인 폴더를 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	계속하기 전에 폴더 콘텐츠를 이동하거나 삭제하십시오.
CFG_10019	<b>루트 폴더는 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	루트 폴더를 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	보호 중이므로 이 작업을 수행하지 마십시오.

CFG_10020	<b>통합 서비스 &lt;서비스 이름&gt;이(가) 활성화된 동안에는 이 서비스와 연결된 노드 목록을 변경할 수 없습니다.</b>
설명:	활성화된 통합 서비스에서 노드를 그리드로, 그리드를 노드로, 하나의 그리드를 다른 그리드로 변경하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	이런 유형의 변경을 수행하기 전에 서비스를 비활성화하십시오.
CFG_10021	<b>오류 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생하여 서비스 관리자가 &lt;데이터베이스 호스트&gt;: &lt;데이터베이스 포트&gt;의 &lt;데이터베이스 유형&gt; 데이터베이스에서 도메인 구성을 읽지 못했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 데이터베이스에서 도메인 구성을 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	도메인에 대해 지정된 데이터베이스 연결 정보가 올바른지 확인하십시오.
설명:	도메인 구성 데이터베이스에 올바르게 읽은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르게 읽은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
CFG_10022	<b>다음 이유로 인해 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 리포지토리와 연결할 수 없습니다. &lt;실패 이유&gt;</b>
설명:	서비스와 리포지토리를 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	다시 시도하기 전에 나열된 오류를 수정하십시오.
CFG_10023	<b>다음 이유로 인해 리포지토리와 서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 연결을 해제할 수 없습니다. &lt;실패 이유&gt;</b>
설명:	리포지토리와 서비스의 연결을 해제하지 못했습니다.
사용자 응답:	다시 시도하기 전에 나열된 오류를 수정하십시오.
CFG_10025	<b>다음 서비스 &lt;서비스 목록&gt;에서 참조하고 있으므로 그리드 &lt;그리드 이름&gt;을(를) 삭제할 수 없습니다. &lt;서비스 목록&gt;</b>
설명:	서비스에서 참조된 그리드를 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	계속하려면 나열된 서비스를 다른 그리드나 노드에 할당하십시오.
CFG_10026	<b>그리드 &lt;그리드 이름&gt;에 도메인에서 정의되지 않은 노드 &lt;노드 목록&gt;이(가) 포함되어 있습니다.</b>
설명:	존재하지 않는 그리드 노드를 포함하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	그리드를 수정하는 동안 기존 노드만 사용하십시오.
CFG_10027	<b>서비스 &lt;서비스 목록&gt;이(가) 도메인에 없습니다.</b>
설명:	나열된 서비스가 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	요청된 작업 내의 기존 서비스만 사용하십시오.
CFG_10028	<b>다음 서비스에서 참조하고 있으므로 연결된 도메인 &lt;연결된 도메인 이름&gt;을(를) 삭제할 수 없습니다. &lt;서비스 목록&gt;</b>
설명:	참조되고 연결된 도메인을 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	나열된 서비스를 다른 도메인으로 이동하십시오.

CFG_10029	<b>연결된 도메인 &lt;연결된 도메인 이름&gt;을(를) 도메인에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	찾을 수 없는 연결된 도메인에 대한 액세스 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	도메인을 연결하십시오.
CFG_10030	<b>도메인에 해당 이름이 이미 있기 때문에 &lt;개체 이름&gt;을(를) 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	사용 중인 이름을 가진 개체를 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	사용 중이 아닌 개체 이름을 선택하십시오.
CFG_10031	<b>&lt;개체 이름&gt; &lt;개체 유형&gt;을(를) 도메인에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	해당 이름이 지정된 개체가 도메인에서 삭제되었거나 생성되지 않았습니다.
사용자 응답:	도메인에서 정의된 개체를 선택하십시오.
CFG_10032	<b>서비스 관리자의 구성 요소 &lt;구성 요소 이름&gt;을(를) 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 관리자의 구성 요소를 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	없음. 보호된 작업을 수행할 수 없습니다.
CFG_10033	<b>폴더 &lt;폴더 경로&gt;이(가) 이미 있습니다.</b>
설명:	폴더를 동일한 이름을 가진 상위 폴더로 이동하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	다른 상위 폴더를 선택하거나 해당 이름 중 하나를 변경하십시오.
CFG_10037	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;에 서비스가 할당되어 있으므로 이 라이선스를 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스가 할당된 라이선스를 삭제하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	할당된 서비스를 다른 라이선스로 이동합니다.
CFG_10040	<b>도메인과 동일한 이름을 가지고 있으므로 연결된 도메인 &lt;연결된 도메인 이름&gt;을(를) 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	이미 사용 중인 이름을 가진 연결된 도메인을 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	도메인 중 하나에 대해 다른 이름을 선택하십시오.
CFG_10041	<b>폴더 경로 &lt;폴더 경로&gt;이(가) 없습니다.</b>
설명:	제공된 폴더 경로가 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	기존 폴더 경로를 제공하거나 제공된 폴더 경로를 확인하십시오.
CFG_10042	<b>라이선스 일련 번호가 이미 사용 중입니다.</b>
설명:	다른 라이선스 일련 번호와 동일한 일련 번호를 가진 라이선스를 추가하라는 요청을 받았습니다. 각 라이선스에는 고유한 일련 번호가 포함되어야 합니다. 라이선스를 생성할 때 원래 라이선스 키에서 해당 라이선스에 대한 일련 번호를 제공합니다.
사용자 응답:	다른 원래 키를 사용하여 라이선스를 생성하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 새 라이선스 키를 받으십시오.
CFG_10043	<b>&lt;만료 날짜&gt;에 만료된 라이선스 키를 추가하지 못했습니다.</b>
설명:	이미 만료된 라이선스 키를 추가하라는 요청을 받았습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 라이선스를 연장하십시오.
CFG_10044	<b>노드 &lt;옵션 그룹이 속한 노드&gt;에 대한 노드 옵션 그룹 &lt;옵션 그룹&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	찾을 수 없는 옵션 그룹에 대한 액세스 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	<code>infacmd listNodeOptions</code> 를 사용하여 사용 가능한 옵션 그룹을 나열하십시오.
CFG_10045	<b>기존 노드 옵션 그룹 &lt;옵션 그룹&gt;을(를) 노드 &lt;노드 이름&gt;에 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	노드에 대해 기존 옵션 그룹을 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	옵션 그룹에서 개별 옵션을 업데이트하거나 다른 이름을 선택하십시오.
CFG_10046	<b>기존 &lt;리소스 유형&gt; 리소스 &lt;리소스 이름&gt;을(를) 노드 &lt;노드 이름&gt;에 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	기존 노드 리소스를 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	다른 리소스 이름 또는 다른 리소스 유형을 제공하십시오.
CFG_10047	<b>&lt;리소스 유형&gt; 리소스 &lt;리소스 이름&gt;을(를) 노드 &lt;노드 이름&gt;에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	존재하지 않는 노드 리소스에 대한 실행 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	계속하기 전에 리소스 이름을 제공하십시오.
CFG_10048	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;에게 노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 사용 권한이 없습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 로그인 사용자로 노드를 추가하거나 업데이트하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	해당 사용자에게 노드 액세스 사용 권한을 할당하거나 노드 사용 권한이 있는 사용자를 선택하십시오.
CFG_10049	<b>로그 디렉터리를 지정하지 않으면 게이트웨이 노드 &lt;노드 이름&gt;을(를) 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	로그 디렉터리가 지정되지 않은 게이트웨이 노드를 연결하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	로그 디렉터리가 지정되었는지 확인하십시오.
CFG_10050	<b>업데이트 작업을 통해서는 게이트웨이 노드로(부터) 전환할 수 없습니다.</b>
설명:	노드에 대한 게이트웨이 상태를 전환하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	<code>switchToGatewayNode</code> 또는 <code>switchToWorkerNode</code> 명령을 사용하거나 Administrator 도구에서 게이트웨이 상태를 변경하십시오.
CFG_10051	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	도메인에서 정의되지 않은 로그인 사용자로 노드를 업데이트하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	노드 사용 권한이 있는 사용자를 선택하십시오.
CFG_10052	<b>실행 중인 노드 &lt;노드 이름&gt;의 연결을 해제할 수 없습니다.</b>
설명:	실행 중인 노드의 연결을 해제하려고 시도했습니다.
사용자 응답:	노드를 먼저 종료하십시오.

CFG_10055	<b>도메인 구성 데이터베이스가 올바르지 않습니다. 이유는 &lt;유효성 검사 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	도메인 구성 데이터베이스가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르게 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.
CFG_10057	<b>연결된 도메인 &lt;도메인 이름&gt;에 연결할 수 없습니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	도메인에서 지정되고 연결된 도메인과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	연결된 도메인에서 서비스 관리자가 실행 중이고 게이트웨이 호스트:포트 주소가 올바른지 확인하십시오.
CFG_10059	<b>노드를 재정의하지 않으면 노드 &lt;노드 이름&gt;을(를) 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	연결이 해제되고 재정의되지 않은 노드를 연결하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	<i>infacmd</i> defineGatewayNode 또는 defineWorkerNode 명령을 사용하여 노드를 재정의하십시오.
CFG_10060	<b>루트 폴더에 대한 관리자 사용 권한을 제거할 수 없습니다.</b>
설명:	루트 폴더에서 관리자를 제거하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	없음. 보호된 작업을 수행할 수 없습니다.
CFG_10062	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;을(를) 도메인에서 찾을 수 없어서 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	존재하지 않는 라이선스를 사용하여 서비스를 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	서비스를 할당할 올바른 라이선스를 지정하십시오.
CFG_10080	<b>입력 목록에는 뒤에 하나 이상의 개체 이름이 따라오는 사용자 이름이 있어야 합니다.</b>
설명:	올바르지 않은 매개 변수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	뒤에 하나 이상의 개체 이름이 따라오는 사용자 이름을 제공하십시오.
CFG_10081	<b>전체 경로 &lt;개체 전체 경로&gt;에 있는 개체를 도메인에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	찾을 수 없는 개체에 대한 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	개체 경로 및 개체 이름이 올바른지 확인하십시오.
CFG_10082	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 옵션 &lt;옵션 이름&gt;에 대한 값 &lt;옵션 값&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	서비스에 대해 지정된 옵션 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	지정된 옵션이 올바른지 확인하십시오.
CFG_10083	<b>서비스가 활성화되어 있는 동안 서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 작동 모드를 안전 모드로 변경할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스가 활성화되어 있는 동안 이 서비스의 작동 모드를 안전 모드로 변경할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 서비스를 비활성화하십시오.



CFG_10084	<b>루트 폴더는 이동할 수 없습니다.</b>
설명:	루트 폴더를 이동하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	없음. 보호된 작업을 수행할 수 없습니다.
CFG_10085	<b>폴더를 자체 하위 폴더로 이동할 수 없습니다.</b>
설명:	폴더를 자체 하위 폴더로 이동하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	다른 대상 위치를 선택하십시오.
CFG_10086	<b>연결 해제된 노드 &lt;노드 이름&gt;에서는 작업을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	연결 해제된 노드에서 작업을 수행하려고 했습니다.
사용자 응답:	먼저 노드를 연결하십시오.
CFG_10087	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;에 해당 도메인에 정의되지 않고 연결된 도메인 &lt;연결된 도메인 목록&gt;에 대한 참조가 포함되어 있습니다.</b>
설명:	정의되지 않고 연결된 도메인을 참조하는 서비스를 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	도메인을 연결하십시오.
CFG_10088	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;이(가) 도메인의 게이트웨이 노드로 수정되었으나 노드 메타데이터 파일을 업데이트하지 못했습니다.</b>
설명:	메타데이터 파일을 업데이트하지 않은 노드와 통신하는 중 문제가 발생했습니다.
사용자 응답:	노드로 이동하고 <code>infacmd defineGatewayNode</code> 를 실행하여 도메인 정의를 일치시키십시오.
CFG_10089	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;이(가) 도메인의 작업자 노드로 수정되었으나 노드 메타데이터 파일을 업데이트하지 못했습니다.</b>
설명:	메타데이터 파일을 업데이트하지 않은 노드와 통신하는 중 문제가 발생했습니다.
사용자 응답:	노드로 이동하고 <code>infacmd defineWorkerNode</code> 를 실행하여 도메인 정의를 일치시키십시오.
CFG_10091	<b>개체 &lt;개체 이름&gt;의 전체 경로를 지정하지 않았습니다.</b>
설명:	전체 경로가 필요한 개체에 대한 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	개체 전체 경로를 제공하십시오.
CFG_10095	<b>오류 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생하여 서비스 관리자가 연결 문자열 &lt;데이터베이스 연결 문자열&gt;(으)로 &lt;데이터베이스 유형&gt; 데이터베이스의 도메인 구성을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 험에 할당된 포트 번호가 이미 사용 중입니다.
사용자 응답:	도메인에 대해 지정된 데이터베이스 연결 정보가 올바른지 확인하십시오.
설명:	도메인 구성 데이터베이스에 올바르지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 정상 상태로 알려진 최신 백업 파일에서 도메인 구성 데이터베이스를 복원하기 전에 올바르지 않은 도메인 구성 데이터베이스를 다른 파일에 백업하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 문제를 해결할 수 있도록 합니다.

CFG_10103	<b>도메인과 동일한 이름을 가진 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 활성화할 수 없습니다. 서비스의 이름을 바꾸십시오.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스는 PowerCenter 도메인과 동일한 이름을 가질 수 없습니다. PowerCenter 도메인과 동일한 이름을 가진 이전 버전에서 리포지토리 서비스, 통합 서비스, SAP BW 서비스 또는 웹 서비스 형을 업그레이드했습니다.
사용자 응답:	다른 이름으로 통합 서비스, SAP BW 서비스 또는 웹 서비스 형을 생성하십시오. 올바르게 않은 이름을 가진 응용 프로그램 서비스를 제거하십시오.  이전 버전에서 리포지토리를 백업하고 다른 이름을 가진 리포지토리 서비스에 복원하십시오. 올바르게 않은 이름을 가진 리포지토리 서비스를 제거하십시오.
CFG_10104	<b>도메인과 동일한 이름을 가진 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 추가할 수 없습니다. 서비스의 이름을 바꾸십시오.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스는 PowerCenter 도메인과 동일한 이름을 가질 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스에 대해 다른 이름을 입력하십시오.
CFG_10105	<b>기존 리포지토리 서비스 &lt;리포지토리 서비스 이름&gt;의 코드 페이지를 변경할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 서비스가 생성된 후 리포지토리 서비스 속성에서 코드 페이지를 변경할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 코드 페이지를 변경하려면 리포지토리를 백업하고 새 리포지토리 서비스로 복원하십시오. 새 리포지토리 서비스를 생성할 때 호환 가능한 코드 페이지를 지정할 수 있습니다.
CFG_10106	<b>루트로 설정된 시스템 사용자 이름으로는 OS 프로필을 생성할 수 없습니다. 그렇게 할 경우 보안 위반이 발생할 수 있습니다.</b>
사용자 응답:	OS 프로필에 다른 운영 체제 사용자를 할당하십시오.
CFG_10107	<b>서비스 &lt;서비스 목록&gt;이(가) 이미 버전 &lt;서비스 버전&gt;(으)로 업그레이드되어 서비스 업그레이드 프로세스를 시작할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	업그레이드가 필요한 서비스가 있는지 확인하거나 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CFG_10110	<b>해당 도메인을 통해 받은 서비스 목록에 리포지토리 서비스에 종속되지 않는 서비스가 하나 이상 포함되어 있으므로 서비스를 업그레이드할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CFG_10111	<b>해당 도메인을 통해 받은 서비스 목록에 종속 서비스가 하나 이상 포함되어 있지 않으므로 서비스를 업그레이드할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CFG_10116	<b>도메인 &lt;도메인 이름&gt;의 버전이 현재 도메인의 버전과 다릅니다. 도메인을 버전 &lt;도메인 버전&gt;(으)로 업그레이드하십시오.</b>
사용자 응답:	도메인을 현재 도메인에 추가하기 전에 해당 도메인을 현재 도메인 버전으로 업그레이드하십시오.

## CMD 메시지

CMD_35197	<b>INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT에 대한 값 &lt;값&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 대신 기본값 &lt;값&gt;을(를) 사용합니다.</b>
설명:	환경 변수 INFA_CLIENT_RESILIENCE_TIMEOUT이 올바르지 않은 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	값을 0 또는 양의 정수로 변경하십시오.
CMD_35198	<b>오류: 통합 서비스에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	환경 변수 INFA_DOMAINS_FILE을 사용하여 domains.infa 경로를 저장할 수 있습니다. 환경 변수 INFA_DOMAINS_FILE이 설정되어 있지 않으면 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	환경 변수 INFA_DOMAINS_FILE을 추가하고 경로를 domains.infa 파일로 설정하십시오. 기본적으로 domains.infa 파일은 PowerCenter 디렉터리에 상주합니다.

## CMN 메시지

CMN_1003	<b>서버 포트가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에서 통합 서비스 포트를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 통합 서비스 포트에 대한 올바른 값을 입력하십시오.
CMN_1006	<b>리포지토리에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	연결 정보가 Administrator 도구에서 올바르지 않거나 누락되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 모든 연결 정보를 확인하십시오. 관련 오류 메시지가 세션 로그에 표시되면 다시 연결하기 전에 해당 오류를 수정하십시오.
CMN_1008	<b>내부 오류입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다. 오류를 자세히 진단하기 위해 관련 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1009	<b>내부 오류: 하위 프로세스를 실행하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1011	<b>[DTM 버퍼 풀]에 대해 시스템 공유 메모리를 &lt;수&gt;바이트 할당하는 중 오류가 발생했습니다. 오류는 &lt;시스템 오류 코드&gt;: &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	시스템에서 공유 메모리를 할당하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 시작하기 전에 불필요한 프로그램을 모두 닫고 통합 서비스를 다시 시작하십시오. 공유 메모리 할당에 대한 시스템 매개 변수를 확인하십시오.

CMN_1012	<b>오류: shm_malloc()가 실패했습니다. 요청된 바이트를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	공유 메모리 할당 양이 부족합니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 어떤 메시지도 표시되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1017	<b>암호를 해독하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에 올바르게 않은 암호를 입력했습니다.
사용자 응답:	올바른 암호를 입력했는지 확인하십시오. 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다. 암호가 올바른 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1021	<b>데이터베이스 드라이버 이벤트입니다.</b>
설명:	데이터베이스 드라이버 이벤트가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 데이터베이스 드라이버 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 필요한 경우 데이터베이스 문서를 참조하여 조치를 취하십시오.
CMN_1022	<b>데이터베이스 드라이버 오류입니다.</b>
설명:	데이터베이스 드라이버 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 데이터베이스 드라이버 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 필요한 경우 데이터베이스 문서를 참조하여 조치를 취하십시오.
CMN_1023	<b>데이터베이스 라이선스 키가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에서 데이터베이스 라이선스 키를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에 올바른 데이터베이스 라이선스 키를 입력하십시오.
CMN_1024	<b>데이터베이스 라이선스 키 &lt;라이선스 키&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에 올바르게 않은 라이선스 키를 입력했습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에 올바른 데이터베이스 라이선스 키를 지정하십시오.
CMN_1026	<b>리포지토리 버전이 잘못되었습니다.</b>
설명:	리포지토리 소프트웨어 버전이 일치하지 않습니다. 하나는 업데이트되었는데 다른 하나는 업데이트되지 않았습니다.
사용자 응답:	리포지토리가 이전 버전인 경우 리포지토리를 업그레이드하십시오. 소프트웨어가 이전 버전인 경우 소프트웨어를 업그레이드하십시오.
CMN_1028	<b>오류: 비뮤텍스에 대한 적절하지 않은 작업이 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1029	<b>오류: 뮤텍스에 대한 적절하지 않은 작업이 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

CMN_1030	<b>오류: 적절하지 않은 잠금 해제 작업입니다. 무텍스가 잠겨 있지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1035	<b>Sybase 이벤트입니다.</b>
설명:	Sybase 이벤트가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 <b>Sybase</b> 관련 이벤트를 확인하십시오. 필요한 경우 <b>Sybase</b> 문서를 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.
CMN_1036	<b>Sybase 오류입니다.</b>
설명:	Sybase 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 <b>Sybase</b> 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 필요한 경우 <b>Sybase</b> 문서를 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.
CMN_1037	<b>Oracle 이벤트입니다.</b>
설명:	Oracle 이벤트가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 <b>Oracle</b> 관련 이벤트를 확인하십시오. 필요한 경우 <b>Oracle</b> 문서를 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.
CMN_1038	<b>Oracle 오류입니다.</b>
설명:	Oracle 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 <b>Oracle</b> 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 필요한 경우 <b>Oracle</b> 문서를 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.
CMN_1040	<b>SQL Server 오류입니다.</b>
설명:	Microsoft SQL Server 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 <b>Microsoft SQL Server</b> 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 필요한 경우 <b>Microsoft SQL Server</b> 문서를 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.
CMN_1044	<b>DB2 오류입니다.</b>
설명:	DB2 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 <b>DB2</b> 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 필요한 경우 <b>DB2</b> 문서를 참조하여 적절한 조치를 취하십시오.
CMN_1046	<b>ODBC 오류입니다.</b>
설명:	ODBC 데이터 소스를 생성했지만 기본 원시 연결 소프트웨어 또는 환경이 없습니다.
사용자 응답:	원시 연결 환경을 다시 구성한 후 세션을 실행하십시오.
설명:	통합 서비스가 AIX에서 실행되고 <b>DataDirect ODBC</b> 드라이버 관리자와 <b>DB2 UDB EEE CAE ODBC</b> 드라이버 모두를 사용하면 <b>DB2 UDB EEE</b> 소스 또는 대상과의 세션이 실패했습니다. <b>DataDirect ODBC</b> 드라이버 관리자와 <b>DB2 UDB EEE CAE ODBC</b> 드라이버가 호환되지 않아 이 문제가 발생했습니다.
사용자 응답:	ODBC 연결을 사용하지 마십시오. <b>DB2</b> 데이터베이스에 대해 원시 <b>DB2 CAE</b> 연결만 사용하십시오.

CMN_1049	<b>PM 오류입니다.</b>
설명:	이는 일반 오류입니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
CMN_1050	<b>PM 이벤트입니다.</b>
설명:	이는 일반 오류입니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
CMN_1053	<b>오류 정보입니다.</b>
설명:	이는 일반 오류입니다.
사용자 응답:	이 메시지는 오류에 따라 다릅니다. 세션 로그에서 보다 구체적인 메시지를 확인하십시오.
CMN_1054	<b>메모리 할당 오류입니다.</b>
설명:	메모리 할당 오류가 발생했습니다. 시스템 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 시스템에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
CMN_1055	<b>조회 데이터를 가져오기 위한 SQL 문을 준비하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 변환에 지정된 포트 이름 또는 데이터 유형이 데이터베이스의 조회 테이블과 일치하지 않습니다. 포트 이름 및 데이터 유형이 정확하게 일치해야 합니다.
사용자 응답:	이 메시지 다음에는 포트 또는 테이블의 이름을 지정하는 정보가 와야 합니다. 조회 변환에서 포트 이름 또는 데이터 유형을 수정하고 매핑을 저장하십시오.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 조회 테이블을 포함한 데이터베이스가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
CMN_1056	<b>조회 데이터를 가져오기 위한 SQL 문을 실행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 변환에 지정된 포트 이름 또는 데이터 유형이 데이터베이스의 조회 테이블과 일치하지 않습니다. 포트 이름 및 데이터 유형이 정확하게 일치해야 합니다.
사용자 응답:	이 메시지 다음에는 포트 또는 테이블의 이름을 지정하는 정보가 와야 합니다. 조회 변환에서 포트 이름 또는 데이터 유형을 수정하고 매핑을 저장하십시오.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 조회 테이블을 포함한 데이터베이스가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.

CMN_1057	<b>데이터베이스에서 조회 데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 변환에 지정된 포트 이름 또는 데이터 유형이 데이터베이스의 조회 테이블과 일치하지 않습니다. 포트 이름 및 데이터 유형이 정확하게 일치해야 합니다.
사용자 응답:	이 메시지 다음에는 포트 또는 테이블의 이름을 지정하는 정보가 와야 합니다. 조회 변환에서 포트 이름 또는 데이터 유형을 수정하고 매핑을 저장하십시오.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 조회 테이블을 포함한 데이터베이스가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
CMN_1061	<b>오류: 신호/예외로 인해 프로세스가 종료되고 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1062	<b>조회 캐시를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 캐시를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
CMN_1063	<b>오류: 조회에서 일치하는 여러 항목을 찾았습니다.</b>
설명:	다중 발생 데이터가 있는 경우 조회 변환에서 이 오류 메시지를 반환하도록 일치 항목이 여러 개인 경우의 조회 정책 옵션을 지정했습니다.
사용자 응답:	조회 테이블에 일치 항목이 여러 개일 때 오류 메시지를 받지 않으려면, 일치 항목이 여러 개인 경우의 조회 정책 옵션을 변경하십시오.
CMN_1064	<b>조회 SQL 문을 준비하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 변환에 지정된 포트 이름 또는 데이터 유형이 데이터베이스의 조회 테이블과 일치하지 않습니다. 포트 이름 및 데이터 유형이 정확하게 일치해야 합니다.
사용자 응답:	이 메시지 다음에는 포트 또는 테이블의 이름을 지정하는 정보가 와야 합니다. 조회 변환에서 포트 이름 또는 데이터 유형을 수정하고 매핑을 저장하십시오.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 조회 테이블을 포함한 데이터베이스가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
CMN_1065	<b>조회 SQL 문을 실행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 변환에 지정된 포트 이름 또는 데이터 유형이 데이터베이스의 조회 테이블과 일치하지 않습니다. 포트 이름 및 데이터 유형이 정확하게 일치해야 합니다.
사용자 응답:	이 메시지 다음에는 포트 또는 테이블의 이름을 지정하는 정보가 와야 합니다. 조회 변환에서 포트 이름 또는 데이터 유형을 수정하고 매핑을 저장하십시오.

설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 조회 테이블을 포함한 데이터베이스가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
CMN_1066	<b>조회 SQL 문을 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조회 변환에 지정된 포트 이름 또는 데이터 유형이 데이터베이스의 조회 테이블과 일치하지 않습니다. 포트 이름 및 데이터 유형이 정확하게 일치해야 합니다.
사용자 응답:	이 메시지 다음에는 포트 또는 테이블의 이름을 지정하는 정보가 와야 합니다. 조회 변환에서 포트 이름 또는 데이터 유형을 수정하고 매핑을 저장하십시오.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	통합 서비스가 조회 테이블을 포함한 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 조회 테이블을 포함한 데이터베이스가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
CMN_1075	<b>오류: 데이터 오버플로우입니다.</b>
설명:	숫자 데이터 오버플로우가 발생했습니다. 행 중의 하나가 대상 열에 선언된 전체 자릿수를 초과했습니다. 통합 서비스에서 세션 추적 수준에 따라 해당 행을 세션 거부 파일에 쓰고 때때로 세션 로그에도 씁니다. 행 오류 기록을 활성화한 경우 통합 서비스에서 해당 행을 오류 로그에 씁니다.
사용자 응답:	행을 찾으려면 세션 거부 파일이나 오류 로그를 확인하십시오. 오류가 반복해서 발생하면 대상 변환 열의 전체 자릿수를 변경할 수 있습니다.
CMN_1076	<b>데이터베이스 연결을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 구성 매개 변수가 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자에 정의된 데이터베이스 연결을 확인하십시오.
설명:	데이터베이스 또는 네트워크가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터베이스 및 네트워크가 모두 실행 중인지 확인하십시오.
CMN_1077	<b>데이터베이스에서 조회 테이블을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	매핑이 마지막으로 저장된 이후 조회 테이블이 삭제되었거나 이름이 변경되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	매핑 및 데이터베이스에서 조회 테이블 이름을 확인하십시오. 이름이 일치하는지 확인하십시오.
CMN_1078	<b>동기화 개체에 액세스하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



CMN_1079	<b>경고: 조회 테이블에 데이터가 없습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 조회 테이블을 지정했기 때문에 매핑에 지정된 조회 테이블에 데이터가 없습니다.
사용자 응답:	매핑에 올바른 조회 테이블 이름이 포함되었는지 확인하십시오.
설명:	매핑에 지정된 조회 테이블이 비어 있습니다.
사용자 응답:	조회 테이블에 대해 올바른 데이터를 가져오거나 입력하십시오.
CMN_1082	<b>오류: 잘못된 조회 조건입니다.</b>
설명:	조회 변환에서 조회 조건이 올바르지 않거나 비어 있습니다.
사용자 응답:	올바르지 않은 조회 조건을 수정하십시오.
CMN_1083	<b>암호를 암호화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1086	<b>&lt;변환 이름&gt;: 오류 수가 임계값을 초과했습니다.</b>
설명:	지정된 변환이 오류 임계값에 도달했습니다.
사용자 응답:	수신 데이터 및 변환 구성을 검사하여 문제를 파악한 후 해당 문제를 수정하십시오. 또는 오류 임계값을 높이십시오.
CMN_1087	<b>오류: PowerMart 사용자 이름이 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에 사용자 이름을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	올바른 사용자 이름 값을 입력하십시오.
CMN_1088	<b>오류: PowerMart 암호가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에 암호를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에 올바른 암호 값을 입력하십시오. 암호는 7비트 ASCII 형식이어야 합니다.
CMN_1089	<b>오류: 올바르지 않은 조회 연결 문자열입니다.</b>
설명:	조회 변환에 올바르지 않은 조회 테이블 위치가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	조회 테이블 위치를 확인한 후 조회 변환에 올바른 위치를 입력하십시오.
CMN_1093	<b>오류: 올바르지 않은 조인 조건이 제공되었습니다.</b>
설명:	매핑의 조이너 변환에서는 올바르지 않은 조인 조건을 지정합니다.
사용자 응답:	세션의 각 조이너 변환에 대한 조건에 올바른 조인이 하나 이상 포함되었는지 확인하십시오.
설명:	각 조이너 변환에서 올바른 조건을 사용하고 있다면 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1094	<b>오류: 마스터 관계에서 올바른 필드를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	매핑의 조이너 변환 중 하나에 조인 조건 또는 출력 포트에서 사용하지 않는 마스터 포트가 있습니다.

사용자 응답:	필요한 마스터 포트를 사용하고 있는지 확인하십시오.
설명:	조이너 변환에 불필요한 입력 포트가 연결되지 않았다면 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1095	<b>오류: 조인에 사용된 필드 이름을 변환 정의에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 조이너 변환에 지정된 포트를 찾을 수 없습니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1096	<b>오류: 조인 조건에서 연산자가 지원되지 않습니다.</b>
설명:	조이너 변환에 대한 조인 조건에 지원되지 않는 연산자가 포함되어 있습니다. 등호(=)가 조이너 변환에서 지원되는 유일한 연산자입니다.
사용자 응답:	등호(=)를 연산자로 사용하여 세션 속성에서 조인 조건을 편집하십시오.
CMN_1097	<b>오류: 올바른 출력 필드가 없습니다.</b>
설명:	조이너 변환에 출력 링크가 없습니다. 각 조이너 변환에 하나 이상의 출력 링크가 필요합니다.
사용자 응답:	각 조이너 변환에 하나 이상의 연결된 출력 포트가 있는지 확인하십시오.
CMN_1098	<b>오류: 캐시 디렉터리가 없거나 제공된 캐시 디렉터리에서 권한/공간이 충분하지 않을 수 있습니다.</b>
설명:	인덱스 및 데이터 캐시에 대해 지정된 디렉터리에 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	캐시 디렉터리에서 충분한 디스크 공간을 확보하십시오.
설명:	Informatica 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 해당 디렉터리에 액세스할 수 있는 적절한 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 디렉터리 쓰기 권한을 부여하십시오.
CMN_1099	<b>오류: 마스터 및 세부 관계가 사용자 사양에서 플리핑되었습니다.</b>
설명:	매핑에서 하나의 소스 한정자 변환이 동일한 대상 로드 순서 그룹의 조이너 변환 두 개에 연결되었는데, 하나의 조이너 변환에서는 마스터 소스로 지정되고 다른 조이너 변환에서는 세부 소스로 지정되었습니다.
사용자 응답:	조이너 변환을 편집하여 동일한 소스 한정자 변환이 동일한 대상 로드 순서 그룹의 두 조이너 변환에서 마스터 소스가 되도록 합니다.  소스 한정자 변환을 하나의 조이너 변환에서 마스터 소스로, 다른 조이너 변환에서는 세부 소스로 유지해야 하는 경우라면 별도의 대상 로드 순서 그룹을 생성한 후 조이너 변환 중 하나를 두 번째 그룹에 배치하십시오.
CMN_1100	<b>오류: 대상 로드 순서 그룹에 마스터 및 세부 데이터를 제공하는 데 사용된 소스 한정자 변환이 하나 이상 있습니다.</b>
설명:	매핑에서 하나의 소스 한정자 변환이 동일한 대상 로드 순서 그룹의 조이너 변환 두 개에 연결되었는데, 하나의 조이너 변환에서는 마스터 소스로 지정되고 다른 조이너 변환에서는 세부 소스로 지정되었습니다.

사용자 응답:	조이너 변환을 편집하여 동일한 소스 한정자 변환이 동일한 대상 로드 순서 그룹의 두 조이너 변환에서 마스터 소스가 되도록 합니다.
	소스 한정자 변환을 하나의 조이너 변환에서 마스터 소스로, 다른 조이너 변환에서는 세부 소스로 유지해야 하는 경우라면 별도의 대상 로드 순서 그룹을 생성한 후 조이너 변환 중 하나를 두 번째 그룹에 배치하십시오.
CMN_1101	<b>오류: 매핑을 변경하고 이 제약 조건을 위반하는 대상 테이블을 다른 대상 로드 순서 그룹에 배치하십시오.</b>
설명:	매핑에서 하나의 소스 한정자 변환이 동일한 대상 로드 순서 그룹의 조이너 변환 두 개에 연결되었는데, 하나의 조이너 변환에서는 마스터 소스로 지정되고 다른 조이너 변환에서는 세부 소스로 지정되었습니다.
사용자 응답:	조이너 변환을 편집하여 동일한 소스 한정자 변환이 동일한 대상 로드 순서 그룹의 두 조이너 변환에서 마스터 소스가 되도록 합니다.
	소스 한정자 변환을 하나의 조이너 변환에서 마스터 소스로, 다른 조이너 변환에서는 세부 소스로 유지해야 하는 경우라면 별도의 대상 로드 순서 그룹을 생성한 후 조이너 변환 중 하나를 두 번째 그룹에 배치하십시오.
CMN_1102	<b>오류: 조인 조건의 어떤 포트도 연결되지 않았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1103	<b>경고: 마스터 관계에서 행을 찾을 수 없습니다. 조이너에서 출력 행을 생성하지 않습니다.</b>
설명:	마스터 소스에 행이 없습니다. 세부 소스 데이터가 로드되기 전에 마스터 소스 데이터를 읽었기 때문에 마스터 소스에 데이터가 없으면 조이너 변환에서 데이터를 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	매핑에 올바른 소스 테이블이 명명되고 해당 테이블에 데이터가 있는지 확인하십시오.
CMN_1104	<b>오류: 소스 유형에서 대상 유형으로 전환하는 것은 지원되지 않습니다.</b>
설명:	매핑에 올바르지 않은 데이터 유형 변환이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 매핑의 유효성을 검사하여 올바르지 않은 변환을 찾으십시오.
CMN_1105	<b>마스터 관계 행의 키 값을 사용하여 인덱스를 채우는 중 ERROR가 발생했습니다.</b>
설명:	인덱스 캐시 메모리가 부족하여 통합 서비스가 디스크 공간이 부족한 로컬 디렉터리에서 인덱스 파일을 사용하게 됩니다.
사용자 응답:	이 메시지는 파일 오류 뒤에 표시됩니다. 세션을 다시 실행하기 전에 파일 오류를 수정하십시오.
CMN_1106	<b>오류: 조이너에 인덱스 파일 작업 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	이는 파일 오류입니다. 이는 다른 조이너 이름 지정 메시지와 특정 파일 오류 앞에 표시됩니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 파일 오류를 수정하십시오.
CMN_1107	<b>오류: 조이너에 데이터 파일 작업 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	이는 파일 오류입니다. 이는 다른 조이너 이름 지정 메시지와 특정 파일 오류 앞에 표시됩니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 파일 오류를 수정하십시오.

CMN_1108	<b>오류: PowerMart 제품 라이선스 키가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	PowerCenter 제품 라이선스 키를 Administrator 도구에서 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	올바른 제품 라이선스 키를 Administrator 도구에서 지정하십시오.
CMN_1109	<b>오류: 올바르지 않은 PowerMart 제품 라이선스 키 &lt;키 이름&gt;입니다.</b>
설명:	Administrator 도구에 나열되고 지정된 PowerCenter 제품 라이선스 키가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에 올바른 Informatica 제품 라이선스 키를 입력하십시오. 라이선스 키가 정확하지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1111	<b>PowerMart 암호를 해독하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	Administrator 도구에 올바르지 않은 암호를 입력하여 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 암호를 확인하십시오.
CMN_1120	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;의 상태를 가져오는 중 오류 &lt;오류 코드&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	첨부된 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일을 보내도록 세션이 구성되었습니다. Informatica 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 첨부 파일 디렉터리에 대한 읽기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	첨부 파일 경로에 대한 읽기 권한을 Informatica 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 부여하십시오.
CMN_1121	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	첨부 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일에 대해 세션을 구성했습니다. UNIX 통합 서비스에서 지정된 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 첨부 파일에 대한 디렉터리와 파일 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오. 파일이 지정된 디렉터리에 있는지 확인하십시오.
CMN_1122	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;이(가) 일반 파일이 아닙니다.</b>
설명:	첨부 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일에 대해 세션을 구성했습니다. 지정된 첨부 파일이 일반 UNIX 파일이 아닙니다. 디렉터리 이름이나 다른 유형의 파일입니다.
사용자 응답:	세션에서 세션 이후 전자 메일에 대한 일반 첨부 파일을 지정하십시오.
CMN_1123	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 읽기 위해 여는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	첨부된 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일을 보내도록 세션이 구성되었습니다. 통합 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 첨부 파일에 대한 읽기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	첨부 파일에 대한 읽기 권한을 Informatica 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 부여하십시오.
CMN_1124	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;에서 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스가 세션 이후 전자 메일에 파일을 첨부하는 중 디스크 손상과 같은 시스템 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	시스템 오류 조건을 해결하십시오.

CMN_1125	<b>임시 전자 메일 &lt;임시 파일 이름&gt; 파일을 쓰려고 여는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스에서 세션 이후 전자 메일을 생성하는 중 오류가 발생했습니다. 통합 서비스가 시작된 디렉터리에 통합 서비스 계정에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	디렉터리에 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
CMN_1126	<b>임시 전자 메일 파일에 쓰는 중 오류가 발생했습니다. 디스크 공간이 부족할 수 있습니다.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스에서 세션 이후 전자 메일을 작성하는 중 디스크 공간 부족으로 인해 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 디스크 공간이 충분이 있는지 확인하십시오.
CMN_1127	<b>경고: 임시 전자 메일 파일을 삭제하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스에서 세션 이후 전자 메일을 생성하는 데 사용한 임시 파일 이름을 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 세션 이후 전자 메일을 작성할 때 임시 파일을 재사용하므로 이 메시지가 표시될 때 아무런 조치를 취하지 않아도 됩니다.
CMN_1128	<b>셸을 실행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스에서 셸 명령을 실행하는 중 오류가 발생했습니다. 나열된 오류 코드는 UNIX 오류 코드입니다.
사용자 응답:	UNIX에서 통합 서비스를 실행 중인 경우 세션 로그에서 UNIX 관련 오류 번호를 확인하십시오. 그런 다음, /usr/include/sys/errno.h 파일에 발생한 오류를 찾습니다. 오류 설명은 UNIX 문서를 확인하십시오.
CMN_1129	<b>전자 메일을 보내는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	전자 메일을 보내기 위해 사용한 <i>rmail</i> UNIX 명령에서 오류를 반환했습니다. 나열된 오류 코드는 UNIX 오류 코드입니다.
사용자 응답:	<i>rmail</i> 문서를 확인하십시오.
CMN_1134	<b>이 PowerMart 서버 빌드는 데이터베이스 유형(Microsoft SQL Server)을 지원하지 않습니다.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스에서 원시 드라이버를 사용하여 Microsoft SQL Server를 대상 데이터베이스로 로드하려고 했습니다. UNIX 통합 서비스는 Microsoft SQL Server 데이터베이스 유형을 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	UNIX용 DataDirect ODBC SQL Server 드라이버를 사용하여 Microsoft SQL Server를 로드하십시오.
CMN_1141	<b>오류: 파일 &lt;파일 이름&gt; 행 &lt;행 번호&gt;에 예기치 않은 조건이 있습니다. 응용 프로그램을 종료하는 중입니다. 지원을 받으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	응용 프로그램 오류가 발생했습니다. 파일 이름과 행 번호를 기록하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1164	<b>데이터베이스 드라이버 오류입니다. 대량 쓰기를 초기화하지 못했습니다. blk_init 명령에서 오류를 반환했습니다.</b>
설명:	Sybase 11에 로드하고 매핑 대상 인스턴스 또는 세션 속성에 테이블 이름 접두사 옵션을 구성했기 때문에 세션이 실패했습니다.

사용자 응답:	다른 소유자로 여러 Sybase 11 테이블에 로드하려면 하나의 데이터베이스에 있는 모든 대상 테이블에 대해 보기를 생성하십시오. 보기 소유자가 대상 테이블에 필요한 모든 사용 권한을 가지고 있는지 확인하십시오. 대상 소유자를 연결 사용자로 사용하여 워크플로우 관리자에 데이터베이스 연결을 생성하십시오. 또는 대상 테이블에 동일한 소유자가 있으면 데이터베이스 연결 사용자가 대상 소유자인지 확인하십시오.
CMN_1555	<b>저장된 디스크 캐시 파일이 생성된 후 매핑이 변경되었습니다.</b>
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하십시오.
CMN_1557	<b>전체 자릿수가 저장된 디스크 캐시와 다릅니다.</b>
설명:	조회 변환에서 지속형 명명된 캐시를 사용하고 세션에 대해 많은 전체 자릿수 옵션이 활성화되거나 세션 실행 간에 비활성화되었습니다. 세션에 대한 전체 자릿수 설정이 조회 캐시에 대한 전체 자릿수 설정과 다릅니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 많은 전체 자릿수 설정을 이전 설정으로 변경하십시오.
CMN_1564	<b>통합 서비스 데이터 이동 모드가 저장된 디스크 캐시와 다릅니다.</b>
설명:	조회 변환에서 지속형 명명된 캐시를 사용하고 통합 서비스 데이터 이동 모드가 세션 실행 간에 변경되었습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 데이터 이동 모드를 이전 모드로 변경하십시오.
CMN_1565	<b>통합 서비스 코드 페이지가 저장된 디스크 캐시와 다릅니다.</b>
설명:	조회 변환에서 지속형 명명된 캐시를 사용하고 통합 서비스 코드 페이지가 세션 실행 간에 변경되었습니다. 통합 서비스 및 캐시 코드 페이지가 더 이상 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 코드 페이지를 이전 코드 페이지로 변경하십시오.
CMN_1573	<b>오류: 데이터 소스 &lt;소스 이름&gt;에 대한 알 수 없는 코드 페이지 &lt;코드 페이지 ID&gt;입니다.</b>
설명:	시스템에서 소스에 대한 코드 페이지를 찾을 수 없습니다. pmlocale.bin 파일이 손상되었거나 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	설치 DVD에서 완전한 pmlocale.bin 파일을 설치하십시오.
CMN_1574	<b>오류: 데이터 소스 &lt;소스 이름&gt;에 대한 코드 페이지 &lt;코드 페이지 ID&gt;에서 로캘을 생성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 소스에 대한 로캘 정보를 찾을 수 없습니다. 로캘 정보가 있는 pmlocale.bin 파일이 손상되었거나 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	설치 DVD에서 pmlocale.bin 파일을 설치하십시오.
CMN_1575	<b>통합 서비스 정렬 순서가 저장된 디스크 캐시와 다릅니다.</b>
설명:	조회 변환에서 지속형 명명된 캐시를 사용하고 유니코드 모드 정렬 순서가 세션 실행 간에 변경되었습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 정렬 순서를 이전 정렬 순서로 변경하십시오.
CMN_1576	<b>오류: &lt;수&gt;바이트로 지정된 현재 조회 인덱스 캐시 크기가 너무 작습니다. 조회 인덱스 캐시를 &lt;수&gt;바이트 이상으로 늘리십시오.</b>
설명:	디자이너 또는 워크플로우 관리자에서 권장된 값보다 작은 조회 인덱스 캐시 값을 입력했습니다.

사용자 응답:	조희 인덱스 캐시 크기를 오류 메시지에 권장된 값으로 늘리십시오.
CMN_1577	<b>오류: &lt;수&gt;바이트로 지정된 현재 조희 인덱스 캐시 크기가 너무 작습니다. 조희 인덱스 캐시 크기를 &lt;수&gt;바이트 이상으로 늘리십시오.</b>
설명:	디자이너 또는 워크플로우 관리자에서 권장된 값보다 작은 조희 인덱스 캐시 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	조희 인덱스 캐시 크기를 오류 메시지에 권장된 값으로 늘리십시오.
CMN_1579	<b>입력 조희 전체 자릿수가 출력 조희 전체 자릿수보다 큼니다. 조희 변환 및 연결된 변환에 동일한 포트 전체 자릿수가 있는지 확인하십시오.</b>
설명:	조희 입력 포트와 조희 출력 포트의 전체 자릿수가 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	조희 조건에서 조희 테이블 열 포트와 변환 포트의 전체 자릿수가 동일한지 확인하십시오.
CMN_1625	<b>오류: 조이너 &lt;조이너 변환 이름&gt;에 마스터 관계에 대한 입력이 &lt;수&gt;개 있습니다. 마스터 관계가 하나만 있어야 합니다.</b>
설명:	매핑이 올바르지 않아서 세션을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	매핑을 확인하고 필요한 내용을 변경한 후 다시 유효성을 검사하십시오.
CMN_1626	<b>오류: 조이너 &lt;조이너 변환 이름&gt;에 세부 관계에 대한 입력이 &lt;수&gt;개 있습니다. 세부 관계가 하나만 있어야 합니다.</b>
설명:	매핑이 올바르지 않아서 세션을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	매핑을 확인하고 필요한 내용을 변경한 후 다시 유효성을 검사하십시오.
CMN_1627	<b>캐시에서 행을 복원하는 중 내부 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류이거나 조이너 캐시 파일에 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	대상을 잘라내고 세션을 다시 실행하십시오.
CMN_1628	<b>세부 입력 행 데이터를 작성하는 중 조이너 &lt;조이너 변환 이름&gt; 초기화 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1629	<b>마스터 입력 행 데이터를 작성하는 중 조이너 &lt;조이너 변환 이름&gt; 초기화 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1630	<b>오류: 파일 &lt;파일 이름&gt; 행 &lt;행 번호&gt;에 예기치 않은 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	예기치 않은 오류입니다.
사용자 응답:	이 메시지 이전에 표시된 오류 메시지를 검토하십시오. 그렇지 않으면 파일 이름 및 행 번호를 기록하여 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1636	<b>조이너 변환 &lt;변환 이름&gt;의 행을 중단하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	조이너 변환 인스턴스의 행을 중단하는 중 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	로그에서 이 오류 메시지 이전에 표시된 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
CMN_1642	<b>오류: 정적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 TLOG의 동적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;과(와) 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	동일한 대상 로드 순서 그룹에서 정적 및 동적 조회를 공유할 수 없습니다.
사용자 응답:	캐시 파일 이름 접두사를 제거하십시오. 또는 고유한 접두사를 사용하여 다른 대상 로드 순서 그룹의 조회 변환과 캐시를 공유하십시오.
CMN_1643	<b>오류: 동적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 TLOG의 동적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;과(와) 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	동일한 대상 로드 순서 그룹에서 두 개의 동적 조회를 공유할 수 없습니다.
사용자 응답:	캐시 파일 이름 접두사를 제거하십시오. 또는 고유한 접두사를 사용하여 다른 대상 로드 순서 그룹의 조회 변환과 캐시를 공유하십시오.
CMN_1644	<b>오류: 동적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 TLOG의 정적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;과(와) 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	동일한 대상 로드 순서 그룹에서 정적 및 동적 조회나 두 개의 동적 조회를 공유할 수 없습니다.
사용자 응답:	캐시 파일 이름 접두사를 제거하십시오. 또는 고유한 접두사를 사용하여 다른 대상 로드 순서 그룹의 조회 변환과 캐시를 공유하십시오.
CMN_1645	<b>오류: 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;에 대한 공유 액세스를 얻지 못했습니다. 조회 &lt;조회 변환&gt;에 대한 [dat/idx]입니다.</b>
설명:	다른 세션에서 아직 캐시 파일에 쓰고 있는 한편 한 세션이 캐시 파일에서 읽으려고 시도하는 중입니다.
사용자 응답:	첫 번째 세션이 완료될 때까지 기다린 후 세션을 실행하십시오.
CMN_1646	<b>오류: 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;에 대한 전용 액세스를 얻지 못했습니다. 조회 &lt;조회 변환&gt;에 대한 [dat/idx]입니다.</b>
설명:	다른 세션이 캐시 파일에서 읽고 있는 한편 한 세션에서 캐시 파일에 쓰려고 시도하는 중입니다.
사용자 응답:	첫 번째 세션이 완료될 때까지 기다린 후 세션을 실행하십시오.
CMN_1647	<b>오류: 조회 &lt;조회 변환&gt;의 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;에 대한 전용 액세스로 업그레이드하지 못했습니다.</b>
설명:	다른 세션이 캐시 파일에서 읽고 있는 한편 한 세션에서 캐시 파일에 쓰려고 시도하는 중입니다.
사용자 응답:	첫 번째 세션이 완료될 때까지 기다린 후 세션을 실행하십시오.
CMN_1650	<b>중복된 행을 동적 조회 캐시 &lt;조회 변환 이름&gt;에 삽입하려고 했습니다. 동적 조회 캐시는 고유한 조건 키만 지원합니다.</b>
설명:	동적 조회 캐시를 사용하도록 조회 변환을 구성했고 조회 테이블에 중복 행이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	조회 테이블의 중복 행을 제거하거나 정적 캐시를 사용하십시오.



CMN_1655	<b>오류: 조회 변환 &lt;변환 이름&gt; 및 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있지만 다른 연결 문자열인 &lt;연결 문자열&gt; 및 &lt;연결 문자열&gt;을(를) 각각 가지고 있습니다.</b>
설명:	두 개의 조회 변환에 다른 연결 문자열이 있지만 동일한 캐시 파일 이름을 가지고 있습니다.
사용자 응답:	연결 문자열이 일치하는지 확인하십시오.
CMN_1656	<b>오류: 조회 변환 &lt;변환 이름&gt; 및 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있지만 후자 조회 변환에만 쿼리 재정의 &lt;쿼리&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	두 개의 조회 변환에 다른 쿼리 재정의가 있지만 동일한 캐시 파일 이름을 가지고 있습니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하려면 동일한 쿼리 재정의의 사용하십시오. 캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오.
CMN_1657	<b>오류: 조회 변환 &lt;변환 이름&gt; 및 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있지만 다른 재정의의 문자열인 &lt;재정의의 문자열&gt; 및 &lt;재정의의 문자열&gt;을(를) 각각 가지고 있습니다.</b>
설명:	두 개의 조회 변환에 다른 쿼리 재정의가 있지만 동일한 캐시 파일 이름을 가지고 있습니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하려면 동일한 쿼리 재정의의 사용하십시오. 캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오.
CMN_1658	<b>오류: 조회 변환 &lt;변환 이름&gt; 및 &lt;변환 이름&gt;에 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 있지만 다른 테이블인 &lt;테이블 이름&gt; 및 &lt;테이블 이름&gt;에 해당합니다.</b>
설명:	두 개의 조회 변환에서 다른 조회 테이블을 사용하지만 동일한 캐시 파일 이름을 가지고 있습니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하려면 조회 테이블 이름이 일치해야 합니다. 캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오.
CMN_1659	<b>오류: 기존 캐시를 사용하는 조회 &lt;변환 이름&gt;에 대한 조건 열 &lt;열 이름&gt;을(를) 공유할 항목을 찾는 조회 &lt;변환 이름&gt;에서 찾을 수 없습니다. 두 조회 모두 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;캐시 파일 이름&gt;을(를) 가지고 있는 경우에도 마찬가지입니다.</b>
설명:	매핑에 여러 조회 변환이 있는 경우 첫 번째 조회에서 캐시 파일을 생성합니다. 두 번째 조회에서 동일한 캐시 파일을 사용하려고 하지만 조건이 일치하지 않아서 사용할 수 없습니다. 두 조회 모두 동일한 캐시 파일 이름을 사용하지만 두 번째 조회는 캐시 파일을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하지 않으려면 조회 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오. 캐시를 공유하려면 공유 변환의 조회 조건에 동일한 포트를 사용해야 합니다.
CMN_1660	<b>오류: 조회 &lt;변환 이름&gt;의 조건 열 번호 &lt;번호&gt;이(가) &lt;번호&gt; 조회 &lt;변환 이름&gt;과(와) 다릅니다. 두 조회 모두 동일한 캐시 파일 이름 접두사 &lt;접두사 이름&gt;을(를) 가지고 있고 &lt;캐시 파일 이름&gt;에 대해 새로 고침/업데이트 작업을 수행해야 하는 경우에도 마찬가지입니다.</b>
설명:	두 번째 조회 변환에서 첫 번째 조회 변환의 조건 열에 대한 하위 집합을 사용합니다. 그러나 두 번째 조회 변환에서 캐시를 새로 고쳐야 합니다. 조건 열 번호가 동일해야 합니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오. 캐시를 공유하려면 공유 변환의 조회 조건에 동일한 포트를 사용해야 합니다.

CMN_1661	<b>오류:</b> 공유할 항목을 찾는 조회 <변환 이름>의 출력 열 <열 이름>을(를) 기존 캐시가 포함된 조회 <변환 이름>에서 찾을 수 없습니다. 두 조회 모두 동일한 캐시 파일 이름 접두사 <캐시 파일 이름>을(를) 가지고 있고 <캐시 파일 이름>에 대해 새로 고침/업데이트 작업을 수행해야 하는 경우에도 마찬가지입니다.
설명:	두 번째 조회 변환에서 첫 번째 조회 변환의 조건 열에 대한 하위 집합을 사용합니다. 그러나 두 번째 조회 변환에서 캐시를 새로 고쳐야 합니다. 조건 열 번호가 동일해야 합니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오. 캐시를 공유하려면 공유 변환의 조회 조건에 동일한 포트를 사용해야 합니다.
CMN_1662	<b>오류:</b> 공유할 항목을 찾는 조회 <변환 이름>의 출력 열 <열 이름>을(를) 기존 캐시를 포함한 조회 <변환 이름>의 조건 또는 출력 열에서 찾을 수 없습니다. 두 조회 모두 동일한 캐시 파일 이름 접두사 <캐시 파일 이름>을(를) 가지고 있는 경우에도 마찬가지입니다.
설명:	두 번째 조회 변환에서 첫 번째 조회 변환의 출력 열에 대한 하위 집합을 사용합니다. 그러나 두 번째 조회 변환에서 캐시를 업데이트해야 합니다. 출력 열 번호가 동일해야 합니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오. 캐시를 공유하려면 공유 변환의 조회 조건에 동일한 포트를 사용해야 합니다.
CMN_1663	<b>오류:</b> 조회 <변환 이름>의 출력 열 번호 <번호>이(가) <번호> 조회 <변환 이름>과(와) 다릅니다. 두 조회 모두 동일한 캐시 파일 이름 접두사 <캐시 파일 이름>을(를) 가지고 있고 <캐시 파일 이름>에 대해 새로 고침/업데이트 작업을 수행해야 하는 경우에도 마찬가지입니다.
설명:	두 번째 조회 변환에서 첫 번째 조회 변환의 출력 열에 대한 하위 집합을 사용합니다. 그러나 두 번째 조회 변환에서 캐시를 새로 고쳐야 합니다. 출력 열 번호가 동일해야 합니다.
사용자 응답:	캐시를 공유하지 않으려면 조회 변환 중 하나에 대해 캐시 파일 이름을 변경하십시오. 캐시를 공유하려면 공유 변환의 조회 조건에 동일한 포트를 사용해야 합니다.
CMN_1664	<b>오류:</b> 삽입을 위해 조회 <변환 이름>의 포트 <포트 번호>에 대해 생성할 시퀀스 ID가 잘못되었습니다.
설명:	동적 조회 캐시에 행을 삽입하기 위해 생성할 수 있는 고유한 시퀀스 ID 제한에 도달했습니다.
사용자 응답:	조회 캐시를 초기화하기 위해 사용된 행에서 이 포트 값을 확인하십시오. 값을 수정하십시오.
CMN_1665	<b>오류:</b> 조회 <변환 이름>에 대한 인덱스 캐시 파일에 삽입할 키 행을 형성하지 못했습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1666	<b>오류:</b> 조회 <변환 이름>에 대한 데이터 캐시 파일에 삽입할 데이터 행을 형성하지 못했습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1667	<b>오류:</b> 조회 <변환 이름>에 행을 삽입하지 못했습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

CMN_1675	<b>조회 &lt;조회 변환 이름&gt;에 대한 캐시에 조회 재정의 &lt;SQL 재정의&gt;이(가) 필요하지만 캐시 파일 &lt;파일 이름&gt;에 &lt;SQL 재정의&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	조회 변환에서 지속형 명명된 캐시를 사용하고 조회 SQL 재정의가 세션 실행 간에 변경되었습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 조회 SQL 재정의를 이전으로 변경하십시오.
CMN_1677	<b>오류: 이 매핑에서 명명되지 않은 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 필요로 하는 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 명명된 캐시 조회 변환에 의해 생성된 것 같습니다.</b>
설명:	매핑에 명명된 조회 캐시가 포함된 다른 세션에서 이 캐시 파일을 사용하여 실행되고 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	명명된 조회 변환에 대해 고유한 캐시 파일 이름을 사용하십시오.
CMN_1678	<b>오류: 이 매핑에서 명명된 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 필요로 하는 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;이(가) 명명되지 않은 캐시 조회 변환에 의해 생성된 것 같습니다.</b>
설명:	매핑에 명명되지 않은 조회 변환이 포함된 다른 세션에서 이 캐시 파일을 사용하면서 실행되고 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	명명된 조회 변환에 대해 고유한 캐시 파일 이름을 사용하십시오.
CMN_1679	<b>경고: 캐시 파일 이름 접두사 &lt;접두사&gt;이(가) 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에 지정되었지만 지속형으로 표시되지는 않았습니다. 캐시 파일 이름 접두사가 무시됩니다.</b>
설명:	캐시 파일 이름 접두사를 사용하도록 조회 변환을 구성했지만 지속형 조회 캐시에 대해 구성되지 않았습니다. 지속형 조회 캐시로만 캐시 파일 이름 접두사를 사용할 수 있습니다.
사용자 응답:	조회 속성을 변경하여 캐시 파일 이름 접두사를 제거하거나 지속형 캐시를 사용하십시오.
CMN_1683	<b>오류: 정적 조회 &lt;조회&gt;은(는) 다른 매개 변수를 사용하여 이전 TLOG에서 동적 조회 &lt;변환 이름&gt;에 의해 생성된 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;을(를) 삭제해야 합니다.</b>
설명:	매핑의 이전 대상 로드 순서 그룹에서 동적 조회 변환이 캐시 파일을 생성했습니다. 정적 조회 변환에서 동일한 캐시 파일 이름을 사용하므로 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	변환에 대해 고유한 캐시 파일 이름을 사용하십시오.
CMN_1684	<b>오류: 정적 조회 &lt;변환 이름&gt;은(는) 다른 매개 변수를 사용하여 이전 TLOG에서 정적 조회 &lt;변환 이름&gt;에 의해 생성된 캐시 파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;을(를) 삭제해야 합니다.</b>
설명:	매핑의 이전 대상 로드 순서 그룹에서 정적 조회 변환이 캐시 파일을 생성했습니다. 동적 조회 변환에서 동일한 캐시 파일 이름을 사용하므로 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	변환에 대해 고유한 캐시 파일 이름을 사용하십시오.
CMN_1686	<b>캐시 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대해 &lt;요청된 바이트 수&gt;의 메모리를 할당하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	시스템에서 할당할 수 있는 양보다 더 많은 캐시 크기를 지정했습니다.
사용자 응답:	변환에 대한 캐시 크기를 줄이거나 시스템에서 사용 가능한 가상 메모리를 늘리십시오.
CMN_1687	<b>오류: 캐시를 동적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대해 활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	세션에서 동적 캐시로 사용하기 위해 구성했던 조회 변환에 대한 캐싱을 비활성화했습니다.
사용자 응답:	동적 캐시로 조회 변환을 구성한 경우 세션에서 캐싱을 활성화해야 합니다.

CMN_1689	<b>[DTM 버퍼 풀]에 대해 &lt;수&gt;바이트의 프로세스 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	프로세스 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	DTM 버퍼 풀 크기를 줄이거나 시스템 리소스를 확보하십시오.
CMN_1691	<b>캐시에 포트 &lt;포트 번호&gt;이(가) 필요한데 캐시 파일에 다른 데이터 유형의 포트가 있기 때문에 캐시 파일을 사용할 수 없습니다. 새 캐시 파일이 생성됩니다.</b>
설명:	두 개의 조회 변환이 조회 캐시를 공유하도록 구성되었지만 조회 변환의 캐시된 열에 있는 데이터 유형이 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	명명된 캐시를 사용하는 경우 캐싱 구조가 일치하는지 확인하십시오. 명명되지 않은 캐시를 사용하는 경우 캐싱 구조가 호환되는지 확인하십시오.
CMN_1694	<b>데이터베이스 이벤트에서 DBARITHABORT를 설정할 수 없습니다. Microsoft SQL Server의 산술 예외에서 쿼리 실행을 취소하지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Microsoft SQL Server 데이터베이스 연결을 위한 데이터베이스 옵션 DBARITHABORT를 설정하지 못했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스에서 데이터베이스에 연결하고 DBARITHABORT 옵션을 설정할 수 있도록 Microsoft SQL Server를 실행하고 Microsoft SQL Server 네트워크 설정을 선택하십시오.
CMN_1695	<b>데이터베이스 이벤트에서 옵션을 설정할 수 없습니다. Microsoft SQL Server에서 옵션을 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Microsoft SQL Server 데이터베이스 연결을 위한 어떤 데이터베이스 옵션도 설정하지 못했습니다.
사용자 응답:	Microsoft SQL Server가 실행 중인지, 데이터베이스 연결 및 데이터베이스 연결 옵션을 설정할 수 있는지 확인하십시오.
CMN_1701	<b>오류: 데이터베이스에서 가져온 조회 &lt;변환 이름&gt; 데이터가 조건 포트에서 정렬되지 않았습니다. 조회 SQL 재정의의 확인하십시오.</b>
설명:	이 조회 변환에 대한 SQL 재정의의 지정했고 ORDER BY 절을 잘못 지정했습니다.
사용자 응답:	조회 쿼리 ORDER BY 절을 재정의하려면 조건 포트를 먼저 배치해야 합니다.
CMN_1702	<b>주소 &lt;주소&gt;에서 &lt;로드 관리자 공유 메모리&gt;에 대한 시스템 공유 메모리 &lt;ID&gt;에 첨부하는 중 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다. (UNIX 전용)</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1703	<b>주소 &lt;주소&gt;에서 &lt;로드 관리자 공유 메모리&gt;에 대한 시스템 공유 메모리 &lt;ID&gt;에 첨부하는 중 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt;이(가) 발생했습니다. (Windows 전용)</b>
설명:	공유 메모리 기반 주소에 지정한 주소가 이미 사용 중입니다.
사용자 응답:	통합 서비스 구성에서 주소를 변경하십시오.
CMN_1704	<b>&lt;로드 관리자 공유 메모리&gt;의 시스템 공유 메모리 &lt;ID&gt;에 첨부하는 중 오류가 발생했습니다. 주소 &lt;주소&gt;에 첨부해야 하는데 &lt;주소&gt;에 첨부했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

CMN_1705	<b>시스템 공유 메모리 &lt;ID&gt;이(가) 제거되었기 때문에 이 시스템 공유 메모리에 연결하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	로드 관리자가 예기치 않게 종료되었습니다. 또는 시스템 공유 메모리를 <i>ipcrm</i> 명령을 사용하여 수동으로 제거하십시오.
사용자 응답:	통합 서비스를 다시 시작하십시오.
CMN_1715	<b>데이터베이스 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자가 조회 쿼리 &lt;조회 변환&gt;에 포함되어 있습니다. 올바르지 않은 문자가 쿼리 위치 &lt;문자 위치&gt;에서 시작됩니다.</b>
설명:	조회 쿼리에 조회 데이터베이스 코드 페이지의 문자 집합으로 인코딩되지 않은 문자가 하나 이상 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 참조되고 있는 올바르지 않은 문자를 식별하십시오. 조회 쿼리를 편집하여 통합 서비스 코드 페이지 및 조회 데이터베이스 코드 페이지의 문자 집합으로 인코딩된 문자가 포함되도록 합니다.  조회 데이터 문자 집합에 대한 인코딩이 포함되고 통합 서비스 코드 페이지와 호환되는 코드 페이지를 사용하도록 조회 데이터베이스를 구성할 수도 있습니다.
설명:	조회 데이터베이스가 PowerCenter에서 지원하지 않는 코드 페이지를 사용합니다.
사용자 응답:	PowerCenter에 의해 지원되고 조회 데이터 문자 집합에 대한 인코딩이 포함된 조회 데이터베이스 코드 페이지를 선택하십시오.
CMN_1720	<b>지속형 조회 캐시가 이 릴리스와 호환되지 않는 형식으로 생성되었습니다.</b>
설명:	지속형 조회 캐시를 사용하여 세션을 업그레이드한 후 통합 서비스에서 처음으로 업그레이드된 세션을 실행했습니다.
사용자 응답:	없음. 통합 서비스는 조회 테이블에서 캐시를 다시 작성합니다.
CMN_1764	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 삭제하지 못했습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 지정된 캐시 파일을 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_1765	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열지 못했습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 지정된 캐시 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_1766	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	내부 기술 지원부에 문의하십시오.
CMN_1767	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 대한 ftell에 실패했습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	내부 기술 지원부에 문의하십시오.
CMN_1768	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 잘라내지 못했습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 지정된 캐시 파일을 잘라낼 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

CMN_1769	<b>일관되지 않은 복구 캐시입니다.</b>
설명:	복구 캐시 파일에 올바른 데이터가 없어서 통합 서비스에서 복구를 위해 활성화된 세션을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	<p>세션에 연결된 모든 복구 캐시 파일을 삭제하고 복구가 비활성화된 세션을 실행하여 캐시 파일을 생성하십시오. 세션과 연결된 복구 캐시 파일을 결정하려면 마지막으로 파일이 수정된 시간과 세션이 실패한 시간을 비교하십시오. 시간이 거의 비슷하면 캐시 파일과 세션을 연결할 수 있습니다.</p> <p>캐시 파일 이름을 참조하여 세션과 연결된 파일을 결정할 수 있습니다. 복구 캐시 파일 이름은 다음 형식을 사용합니다.</p> <pre>pmgmd_metadata_&lt;repository ID&gt;_&lt;workflow ID&gt;_&lt;folder ID&gt;_&lt;session ID&gt;_&lt;transformation ID&gt;_&lt;partition ID&gt;_&lt;group ID&gt;_&lt;checkpoint ID&gt;_&lt;sequence number&gt;.dat</pre> <p>예를 들어 다음 파일 이름에서 세션 ID가 102입니다.</p> <pre>pmgmd_metadata_7661f424_379f_11d7_947e_f63b53abfef7_103_2_102_0_0_1_1.dat</pre> <p>리포지토리 데이터베이스에서 REP_LOAD_SESSIONS MX 보기를 사용하여 세션 ID와 연결된 세션 이름을 결정하십시오. REP_LOAD_SESSIONS를 사용하여 재사용 가능한 세션에 대한 정보를 볼 수 있습니다.</p>
CMN_1770	<b>복구 캐시 고객이 두 번 이상 등록되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1771	<b>지정된 연결 &lt;데이터베이스 연결&gt;이(가) 모호합니다. 연결 이름이 관계형 및 응용 프로그램 연결 둘 다에 있습니다.</b>
설명:	<p>조회 변환에 대한 위치 정보 세션 속성이나 저장 프로시저 변환에 대한 연결 정보 세션 속성에서 관계형 및 응용 프로그램 데이터베이스 연결 둘 다에 있는 데이터베이스 연결 이름을 지정했습니다. 통합 서비스에서 세션을 실행할 때 사용할 연결을 결정할 수 없습니다.</p> <p>이 오류는 디자이너에서 변환에 대한 데이터베이스 연결 이름을 지정한 후 매핑을 사용하여 세션을 생성하면 발생할 수 있습니다. 또는 세션 속성에 연결 이름을 입력하는 중 발생할 수 있습니다.</p>
사용자 응답:	세션 속성에서 조회 또는 저장 프로시저 변환에 대한 올바른 데이터베이스 연결 이름을 선택하십시오.
CMN_1772	<b>보장된 메시지 배달 캐시 디렉터리 &lt;디렉터리 이름&gt;이(가) 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지 복구에 대한 캐시 파일 디렉터리를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	캐시 파일 디렉터리가 있는지 확인하십시오. 세션 속성에서 캐시 파일 디렉터리에 대해 올바른 경로를 지정하십시오. 캐시 파일 디렉터리가 없으면 디렉터리를 생성하고 세션 속성에 디렉터리 경로를 지정하십시오.
CMN_1773	<b>오류: 조회 &lt;조회 변환 이름&gt;에서 사용하는 캐시 헤더 파일 [lookup cache file.dat]의 논리적 연결 &lt;데이터베이스 연결&gt;이(가) 올바르지 않은 연결이거나 관계형 및 응용 프로그램 유형 연결 둘 다에 있습니다.</b>
설명:	디자이너의 캐시된 조회 변환에서 워크플로우 관리자의 관계형 및 응용 프로그램 데이터베이스 연결 둘 다에 있는 데이터베이스 연결 이름을 지정했습니다. 통합 서비스에서 세션을 실행할 때 사용할 연결을 결정할 수 없습니다.

사용자 응답:	세션 속성에서 조회 변환에 대한 올바른 데이터베이스 연결 이름을 선택하십시오. 또는 관계형 연결인 경우 “Relational:”을 연결 이름 앞에 입력하십시오. 응용 프로그램 연결인 경우 “Application:”을 연결 이름 앞에 입력하십시오.
CMN_1774	<b>오류: 조회 &lt;조회 변환 이름&gt;의 논리적 연결 &lt;데이터베이스 연결&gt;이(가) 올바르지 않은 연결이거나, 관계형 및 응용 프로그램 유형 연결 둘 다에 있습니다.</b>
설명:	디자이너의 캐시된 조회 변환에서 워크플로우 관리자의 관계형 및 응용 프로그램 데이터베이스 연결 둘 다에 있는 데이터베이스 연결 이름을 지정했습니다. 통합 서비스에서 세션을 실행할 때 사용할 연결을 결정할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 조회 변환에 대한 올바른 데이터베이스 연결 이름을 선택하십시오. 또는 관계형 연결인 경우 “Relational:”을 연결 이름 앞에 입력하십시오. 응용 프로그램 연결인 경우 “Application:”을 연결 이름 앞에 입력하십시오.
CMN_1775	<b>복구 캐시 디렉터리 &lt;디렉터리 이름&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	복구 캐시 폴더 이름이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 있는 소스 탭의 속성 설정에서 복구 캐시 폴더에 대한 올바른 경로를 지정하십시오.
CMN_1777	<b>지정된 연결 &lt;데이터베이스 연결 이름&gt;은(는) SQL 쿼리를 실행할 수 없으므로 조회 또는 저장 프로시저 연결로 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	조회 또는 저장 프로시저 변환에 대해 관계형 데이터베이스가 아닌 응용 프로그램 데이터베이스 연결 유형을 선택했습니다.
사용자 응답:	관계형 데이터베이스 연결을 선택하거나 PeopleSoft 연결과 같은 관계형 데이터베이스를 기반으로 응용 프로그램 데이터베이스 연결을 선택하십시오.
CMN_1778	<b>파일 &lt;파일&gt;을(를) 읽지 못했습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 캐시 파일에서 데이터를 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_1779	<b>파일 &lt;파일&gt;을(를) 쓰지 못했습니다. 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 지정된 캐시 파일에 데이터를 쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_1780	<b>보장된 메시지 배달 타임스탬프가 변경되어 메시지 캐시가 정리되고 세션이 계속 실행됩니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 마지막 세션이 실행된 이후 태스크 개발자의 매핑 또는 세션 속성이 변경되었습니다. 메시지 복구 캐시가 삭제되고 세션이 계속 실행됩니다.
사용자 응답:	없음.
CMN_1781	<b>오류: 3.5 LOOKUP 함수를 사용할 경우 \$Target에 대한 연결을 지정해야 합니다.</b>
설명:	매핑 식이 LOOKUP 함수를 사용하고 \$Target 연결 값 세션 속성에 대한 데이터베이스 연결을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 속성 탭에 있는 일반 옵션 설정에서 \$Target 연결 값 속성에 대한 데이터베이스 연결을 입력하십시오. LOOKUP 함수를 사용하는 매핑에 기반하는 세션을 생성하는 경우 세션 속성에서 \$Source 연결 값 또는 \$Target 연결 값에 대한 데이터베이스 연결을 지정해야 합니다.

CMN_1782	<b>오류: 3.5 LOOKUP 함수를 사용할 경우 \$Source에 대한 연결을 지정해야 합니다.</b>
설명:	매핑 식이 LOOKUP 함수를 사용하고 \$Source 연결 값 세션 속성에 대한 데이터베이스 연결을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 속성 탭에 있는 일반 옵션 설정에서 \$Source 연결 값 속성에 대한 데이터베이스 연결을 입력하십시오. LOOKUP 함수를 사용하는 매핑에 기반하는 세션을 생성하는 경우 세션 속성에서 \$Source 연결 값 또는 \$Target 연결 값에 대한 데이터베이스 연결을 지정해야 합니다.
CMN_1784	<b>연결 문자열 &lt;위치 정보 속성의 연결 이름&gt;이(가) 너무 길습니다. 최대 허용 길이는 &lt;최대 길이&gt;입니다.</b>
설명:	조회 변환에 대한 위치 정보 세션 속성에서 데이터베이스 연결 이름을 너무 길게 지정했습니다.
사용자 응답:	관계형 또는 응용 프로그램 연결 브라우저에서 데이터베이스 연결 이름을 편집하십시오.
CMN_1785	<b>조회 SQL 재정의 &lt;조회 변환&gt;에 제대로 확인할 수 없는 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 참조가 있습니다.</b>
설명:	조회 SQL 재정의에 있는 매핑 매개 변수 또는 변수를 참조하지만 통합 서비스에서 텍스트에 대한 매개 변수 또는 변수를 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	조회 SQL 재정의를 편집하고 매핑 매개 변수 또는 변수의 철자를 정확하게 입력했는지 확인하십시오. 또한 매핑에서 매핑 매개 변수 또는 변수를 선언했는지 확인하십시오.
CMN_1786	<b>오류: 조회 &lt;조회 변환&gt;에 대한 행을 업데이트하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 동적 조회 캐시에 있는 행을 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
CMN_1796	<b>이전 메시지를 이 로그 파일에 기록하는 중 오류가 발생했습니다. 해당 메시지가 손실될 수 있습니다. 사용 가능한 디스크 공간을 확인하십시오.</b>
설명:	서버 로그 파일에 쓰는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다. 서버 로그 파일을 호스팅하는 시스템에서 디스크 공간이 부족할 수 있습니다. 그 시간에 통합 서비스에서 수행한 태스크와 관련된 메시지가 손실되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	서버 로그 파일을 호스팅하는 시스템에서 사용 가능한 공간을 확인하십시오.
CMN_1798	<b>조회 &lt;조회 변환 이름&gt;에 대한 캐시에 &lt;수&gt;개의 파티션이 필요하지만 캐시 파일 &lt;파일 이름&gt;에 &lt;수&gt;개의 파티션이 있습니다.</b>
설명:	조회 변환에서 지속형 명명된 캐시를 사용하고 조회 변환을 포함하는 파이프라인의 파티션 수가 세션 실행 간에 변경되었습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 파티션 수를 이전 개수로 변경하십시오.
CMN_1800	<b>오류: 캐시 파일 이름 접두사 &lt;접두사 이름&gt;을(를) 가진 조회 &lt;조회 변환 이름&gt;이(가) &lt;파티션 수&gt;개의 파티션에 대해 설정되었지만 동일한 캐시 파일 이름 접두사를 가진 다른 조회 &lt;조회 변환 이름&gt;도 &lt;파티션 수&gt;개의 파티션에 대해 설정되었습니다.</b>
설명:	명명된 캐시를 공유하도록 매핑에서 두 개의 조회 변환을 구성했지만 캐시 분할에 대해서는 하나의 변환만 구성했습니다. 통합 서비스는 분할되지 않은 캐시가 포함된 분할된 캐시를 공유할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하고 두 개의 조회 변환을 모두 해시 자동 키 파티션 지점으로 구성하거나, 모두 해시 자동 키 파티션 지점으로 구성하지 마십시오.  매핑을 편집하여 조회 변환에서 캐시를 공유하지 않도록 하십시오.



설명:	별도의 대상 로드 순서 그룹에서 명명된 캐시를 공유하도록 두 개의 조회 변환을 구성했지만 대상 로드 순서 그룹에 대해 파티션 수를 다르게 구성했습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하고 각 조회 변환에 대해 파티션 수를 동일하게 구성하십시오. 매핑을 편집하여 조회 변환에서 캐시를 공유하지 않도록 하십시오.
CMN_1801	<b>오류: 캐시 파일 이름 접두사 &lt;접두사 이름&gt;을(를) 가진 조회 &lt;조회 변환 이름&gt; 및 조회 &lt;조회 변환 이름&gt;을(를) 분할된 캐시에 대해 설정했지만 다른 순서의 조건 열이 있습니다.</b>
설명:	해시 자동 키 파티션 지점을 명명된 캐시를 공유하도록 구성된 두 개의 조회 변환에 추가했지만 변환 조건 열이 일치하지 않습니다. 명명된 캐시가 포함된 캐시 분할을 사용할 때 조회 변환의 조건 열이 동일하고 순서도 동일해야 합니다.
사용자 응답:	조회 변환에서 해시 자동 키 파티션 지점을 제거하십시오. 동일한 조건 열로 조회 변환을 구성하십시오. 순서가 동일한지 확인하십시오.
CMN_1804	<b>복구 모드로 실행 중일 때 캐시를 비워 둘 수 없습니다.</b>
설명:	세션에 대해 복구를 활성화했습니다. 세션에 실패했습니다. 복구 세션을 시작하기 전에 캐시가 비워졌습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	복구를 위해 구성된 세션이 실패한 경우 복구 세션을 시작하기 전에 캐시가 비어 있지 않은지 확인하십시오.
CMN_1806	<b>파일 &lt;캐시 파일&gt;에 대한 정보를 가져오지 못했습니다. 오류 메시지: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 복구 캐시 파일을 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_1807	<b>캐시 버전이 &lt;버전&gt;과(와) 일치하지 않습니다.</b>
설명:	세션에 대해 복구를 활성화했습니다. 세션에 실패했습니다. 복구 세션을 시작하기 전에 캐시 폴더가 수정되었습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	복구를 위해 구성된 세션이 실패한 경우 복구 세션을 시작하기 전에 캐시 파일이 수정되지 않았는지 확인하십시오.
CMN_1808	<b>캐시 플랫폼이 &lt;플랫폼&gt;과(와) 일치하지 않습니다.</b>
설명:	세션에 대해 복구를 활성화했습니다. 세션에 실패했습니다. 복구 세션을 시작하기 전에 복구 캐시를 다른 플랫폼으로 이동하십시오. 예를 들어 TIBCO 소스에서 메시지를 읽기 위해 Windows에서 세션을 실행했습니다. 세션이 실패한 후 복구 캐시가 UNIX 플랫폼으로 이동되었습니다. UNIX에서 복구 모드로 세션을 실행하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	초기 세션을 실행한 동일한 플랫폼에서 복구 모드로 세션을 실행하십시오.
CMN_1809	<b>파티션 수가 &lt;수&gt;개와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	세션에 대해 복구를 활성화했습니다. 세션에 실패했습니다. 복구 세션을 시작하기 전에 세션에 대한 파티션 수가 변경되었습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	복구를 위해 구성된 세션이 실패하면 복구 세션을 시작하기 전에 파티션 수가 변경되지 않는지 확인하십시오.

CMN_1813	<b>오류: 조회 &lt;조회 변환 이름&gt;에 대한 이름 접두사 &lt;이름 접두사&gt;을(를) 가진 일부 캐시 파일이 누락되었거나 올바르지 않습니다.</b>
설명:	명명된 지속형 조회 캐시를 사용하는 여러 파티션이 포함된 세션을 실행했지만 통합 서비스에서 일부 캐시 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스에서 각 파티션에 대한 모든 캐시 파일에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 또는 기존 지속형 명명된 캐시 파일을 모두 제거하고 세션을 다시 실행하십시오. 지속형 명명된 캐시 파일이 없는 경우 통합 서비스에서 지속형 캐시 파일을 다시 작성합니다.
CMN_1836	<b>오류: 파일에서 가져온 조회에 대한 데이터가 조건 포트에서 정렬되지 않았습니다.</b>
설명:	정렬된 입력에 대해 구성된 플랫폼 파일 조회 세션을 실행했지만 조건 열에 대한 데이터가 그룹화되지 않았습니다.
사용자 응답:	조회 변환에서 정렬된 입력 옵션을 선택 취소하십시오. 조건 열의 데이터가 그룹화되었는지 확인하십시오.
CMN_1919	<b>외부 로더 오류입니다. Teradata 로더 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Teradata 제어 파일을 작성하는 데 필요한 정보를 리포지토리에서 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 리포지토리 서비스에 연결할 수 있는지, 리포지토리 서비스 시스템을 해당 리포지토리에 연결할 수 있는지 확인하십시오. 리포지토리 시스템이 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오.
CMN_1920	<b>외부 로더 오류입니다. 로더에 필요한 플랫폼 파일 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Teradata 제어 파일을 작성하는 데 필요한 정보를 리포지토리에서 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 리포지토리 서비스에 연결할 수 있는지, 리포지토리 서비스 시스템을 해당 리포지토리에 연결할 수 있는지 확인하십시오. 리포지토리 시스템이 네트워크에 연결되었는지 확인하십시오.
CMN_1921	<b>외부 로더 오류입니다. 컨트롤 파일은 첫 번째 파티션에 대해서만 생성됩니다.</b>
설명:	Teradata 대상 정의의 첫 번째 파티션이 아닌 파티션에 대한 제어 파일을 재정의하려고 했습니다. Teradata에 로드하기 위해 Multiload 또는 FastLoad를 사용하는 세션에서 파티션을 여러 개 생성하는 경우, 통합 서비스는 첫 번째 파티션에 지정된 제어 파일만 사용할 수 있습니다.
사용자 응답:	세션의 첫 번째 파티션에 있는 제어 파일에서 원하는 세션 특성을 사용하고 있는지 확인하십시오.
CMN_1922	<b>외부 로더 오류입니다. 기본 키가 대상에 매핑되지 않으므로 대상 인스턴스 &lt;대상 정의 이름&gt;에 대한 업데이트가 유효하지 않습니다.</b>
설명:	Teradata 대상 테이블에 기본 키가 없어서 통합 서비스가 제어 파일을 생성하고 대상을 업데이트할 수 없습니다.
사용자 응답:	대상 테이블에 기본 키를 정의하고 세션을 다시 실행하십시오.
CMN_1923	<b>외부 로더 오류입니다. 키가 아닌 필드가 대상에 매핑되지 않으므로 대상 인스턴스 &lt;대상 정의 이름&gt;에 대한 업데이트가 유효하지 않습니다.</b>
설명:	Teradata 대상 정의에 있는 기본 키 열이 매핑의 업스트림 변환에 연결되지 않았습니다. 통합 서비스에서 제어 파일을 생성하고 대상을 업데이트할 수 없습니다.

사용자 응답:	Teradata 대상 정의에 있는 기본 키 열을 매핑의 업스트림 포트에 연결하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
CMN_1924	<b>외부 로더 오류입니다. 기본 키가 대상에 매핑되지 않으므로 대상 인스턴스 &lt;대상 정의 이름&gt;에 대한 삭제가 유효하지 않습니다.</b>
설명:	Teradata 대상 정의에 있는 기본 키 열이 매핑의 업스트림 변환에 연결되지 않았습니다. 통합 서비스에서 제어 파일을 생성하고 대상을 업데이트할 수 없습니다.
사용자 응답:	Teradata 대상 정의에 있는 기본 키 열을 매핑의 업스트림 포트에 연결하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
CMN_1926	<b>오류: 로드 모드 &lt;로드 모드&gt;을(를) 사용하는 경우 Teradata 외부 로더에 테이블 &lt;대상 테이블 이름&gt;의 기본 키가 필요합니다.</b>
설명:	Teradata 외부 로더 연결은 업데이트나 upsert과 같은 지정된 로드 모드를 사용하지만 대상 테이블에 기본 키가 없습니다. 이 로드 모드를 사용하려면 통합 서비스에 대한 기본 키가 대상 테이블에 포함되어야 합니다.
사용자 응답:	대상 테이블에 기본 키를 정의하고 세션을 다시 실행하십시오.
CMN_1927	<b>오류: Null 문자를 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_1928	<b>외부 로더 오류입니다. 대상에 대한 업데이트가 올바르지 않으므로 대상 인스턴스 &lt;대상 정의 이름&gt;에 대한 upsert이 유효하지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Teradata 대상 테이블에서 upsert을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	대상 테이블에 기본 키가 있고 대상 정의의 기본 키 열이 업스트림 변환에 연결되어 있는지 확인하십시오.
CMN_1929	<b>외부 로더 오류 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	TPDID 값과 같은 일부 제어 파일 옵션 값이 누락되어 통합 서비스가 Teradata 제어 파일을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션의 외부 로더 연결을 편집하고 모든 옵션에 대해 값을 입력하십시오.
CMN_1986	<b>라이선스 서비스와 통신하는 중 서비스 &lt;서비스 이름&gt;에서 오류가 발생했습니다. &lt;오류 코드 및 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	라이선스 서비스와 통신하는 중 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_1989	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;이(가) 노드 &lt;노드 이름&gt;에서 실행되도록 라이선스가 허가되지 않았습니다.</b>
설명:	서비스가 해당 노드의 운영 체제에서 실행되도록 라이선스가 허가되지 않았습니다.
사용자 응답:	운영 체제에서 서비스를 실행할 라이선스를 얻으십시오. 적절한 라이선스를 가진 다른 노드에서 실행되도록 서비스를 구성하십시오.
CMN_2005	<b>로그 파일 &lt;로그 파일 이름&gt;을(를) 생성할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	로그 디렉터리가 올바르지 않거나 디스크 공간이 부족합니다.

사용자 응답:	통합 서비스 구성, 워크플로우 속성 및 세션 속성에서 \$PMWorkflowLogDir 및 \$PMSessionLogDir에 대한 경로 및 디렉터리를 확인하십시오. 노드에서 Informatica 서비스를 시작한 사용자는 해당 디렉터리에 대한 쓰기 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.  디스크 공간이 부족하지 않도록 로드 디렉터리에 작은 파일을 생성하십시오.
CMN_2006	<b>로드 파일 &lt;로그 파일 이름&gt;을(를) 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	로그 디렉터리가 올바르지 않거나 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	통합 서비스 구성, 워크플로우 속성 및 세션 속성에서 \$PMWorkflowLogDir 및 \$PMSessionLogDir에 대한 경로 및 디렉터리를 확인하십시오. 노드에서 Informatica 서비스를 시작한 사용자는 해당 디렉터리에 대한 쓰기 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.  디스크 공간이 부족하지 않도록 로드 디렉터리에 작은 파일을 생성하십시오.
CMN_2018	<b>오류: 저장 프로시저 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 호출 텍스트 &lt;텍스트&gt;을(를) 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 저장 프로시저의 호출 텍스트에서 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.
설명:	내부 오류로 인해 통합 서비스가 저장 프로시저의 호출 텍스트에서 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_2028	<b>통합 서비스가 파일 &lt;파일&gt; 위치 &lt;사용자 변수 위치&gt;에서 사용자 변수를 구문 분석할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 제어 파일의 지정된 위치에서 사용자 변수에 대한 값을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	연결 개체 특성에서 사용자 변수가 정의되고 올바른 구문이 포함되어 있는지 확인하십시오.
CMN_7136	<b>오류: 변환 &lt;변환 이름&gt;에 오류가 발생했습니다. 연결된 파이프라인 중 하나에 트랜잭션 제어 변환이 있습니다. TCT가 활성 변환이므로 이 매핑이 더 이상 유효하지 않습니다. TCT를 연결 전이나 후로 이동하십시오.</b>
설명:	업그레이드된 매핑에 동일한 파이프라인의 다른 분기와 연결된 트랜잭션 제어 변환이 포함된 파이프라인 분기가 포함되어 있습니다. 이 매핑이 PowerCenter에서 더 이상 유효하지 않습니다.
사용자 응답:	매핑을 편집하고 트랜잭션 제어 변환을 연결 전이나 후로 이동하십시오.
CMN_17800	<b>속성 &lt;속성 이름&gt;이(가) 누락되었습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환을 위한 필수 속성이 없습니다. 변환을 수정했을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대해 이 오류가 발생하면 해당 변환을 다시 생성하십시오.
CMN_17802	<b>&lt;포트 번호&gt;에 대한 &lt;입력/출력 포트&gt; 포트를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 사용자 지정 변환에서 열을 찾을 수 없습니다. 변환을 수정했을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대해 이 오류가 발생하면 해당 변환을 다시 생성하십시오.

CMN_17804	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;: 변환 유형 &lt;변환 데이터 유형&gt;이(가) SAP 유형 &lt;SAP 데이터 유형&gt;과 (와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	변환 데이터 유형 및 SAP 데이터 유형이 지정된 변환과 호환되지 않습니다. 변환을 수정했을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대해 이 오류가 발생하면 해당 변환을 다시 생성하십시오.
CMN_17807	<b>데이터 &lt;데이터&gt;(으)로 포트 &lt;포트 번호&gt;에 대한 데이터를 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SAP 시스템에서 데이터를 받았습니다. SAP 시스템에서 전체 자릿수 또는 배율이 너무 큰 데이터를 보냈을 수 있습니다.
사용자 응답:	변환 데이터 유형이 SAP 데이터 유형과 호환되는지 확인하십시오. 또는 포트에 대한 전체 자릿수나 배율을 늘리십시오.
설명:	데이터에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_17808	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;에 대한 데이터를 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SAP 시스템에서 데이터를 받았습니다. SAP 시스템에서 전체 자릿수 또는 배율이 너무 큰 데이터를 보냈을 수 있습니다.
사용자 응답:	변환 데이터 유형이 SAP 데이터 유형과 호환되는지 확인하십시오. 또는 포트에 대한 전체 자릿수나 배율을 늘리십시오.
설명:	데이터에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_17809	<b>SAP LastError 메시지: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	SAP 오류입니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_17810	<b>속성 &lt;속성&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환의 SequenceID 또는 함수 이름 속성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대해 이 오류가 발생하면 해당 변환을 다시 생성하십시오.
CMN_17815	<b>메모리 할당 오류입니다.</b>
설명:	메모리 부족 오류입니다.
사용자 응답:	내부 기술 지원부에 문의하십시오.
CMN_17816	<b>SAP 구조 &lt;구조&gt;을(를) 설치하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_17817	<b>SAP 시스템에 대한 연결이 끊어졌습니다.</b>
설명:	PowerCenter 세션이 길어서 SAP 연결 제한 시간이 초과되었을 수 있습니다.

사용자 응답:	세션을 다시 시작하십시오.
CMN_17818	<b>SAP 내부 테이블에 행을 추가하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_17825	<b>속성 &lt;속성&gt; 값이 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	지정된 속성에 대한 값이 없습니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 또는 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대해 이 오류가 발생하면 해당 변환을 다시 생성하십시오.  SAP/ALE IDoc 준비 변환에 대해 이 오류가 표시되면 변환 속성을 참조하여 지정된 속성에 필요한 값이 있는지 확인하십시오. 또는 변환을 다시 생성하십시오.
CMN_17829	<b>SAP 시스템에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	SAP RFC/BAPI 인터페이스 또는 SAP_ALE_IDoc_Writer 응용 프로그램 연결에 잘못된 연결 특성 값이 여러 개 포함되어 통합 서비스에서 SAP 시스템에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 연결에 사용자 이름, 암호 및 연결 문자열 속성에 대한 올바른 값이 포함되어 있는지 확인하십시오.
CMN_17831	<b>이 세션에 잘못된 소스 파일 이름이 지정되어 있을 수 있습니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환에 대해 지정된 소스 파일 이름이 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	소스 파일 이름이 올바른지 확인하십시오.
CMN_17833	<b>RFC/BAPI 함수 매핑에서는 이진 데이터 유형이 지원되지 않습니다. 매핑에서 포트 &lt;포트 이름&gt;의 연결을 끊으십시오.</b>
설명:	RFC/BAPI 함수 매핑에서는 이진 데이터 유형 PREC 및 LRAW가 지원되지 않습니다. 이러한 데이터 유형을 사용하는 포트를 매핑에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	지정된 포트의 연결을 끊으십시오.
CMN_17838	<b>SAP 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;이(가) 연결 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;과(와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	SAP RFC/BAPI 인터페이스 응용 프로그램 연결에 지정된 코드 페이지가 SAP 서버와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 연결에 입력한 코드 페이지가 SAP 서버와 호환되는지 확인하십시오.
CMN_17839	<b>SAP 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;이(가) 통합 서비스 코드 페이지와 호환되지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스에 대해 지정된 코드 페이지가 SAP 서버와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 코드 페이지가 SAP 서버와 호환되는지 확인하십시오.
CMN_17840	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;에서 데이터 &lt;데이터&gt; 오버플로우가 발생했습니다. 오류가 발생한 행을 찾으려면 아래를 참조하십시오.</b>
설명:	통합 서비스에 행 오류가 발생했습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션 오류 로그를 참조하여 오류가 포함된 행을 결정하고 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

CMN_17848	<b>속성 &lt;TypeOfAEP&gt; 값에 &lt;값&gt;이(가) 지정되어야 합니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환에 올바르지 않은 TypeOfAEP 속성 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	TypeOfAEP 속성에 대해 지정된 값을 입력하십시오.
CMN_17851	<b>대상 속성 &lt;속성&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.  PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_17853	<b>세션의 오류 임계값에 도달했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 속성에 구성된 오류 임계값에 도달했습니다.
사용자 응답:	데이터에 있는 오류를 제거하십시오.  오류 임계값을 높이십시오.
CMN_17856	<b>제어 필드 &lt;제어 필드&gt; 길이가 전체 자릿수 &lt;값&gt;보다 더 길면 안 됩니다.</b>
설명:	제어 필드 길이가 설정된 전체 자릿수를 초과합니다.
사용자 응답:	데이터에 있는 오류를 제거하십시오.  제어 필드의 전체 자릿수를 늘리십시오.
CMN_65011	<b>조회 인스턴스 &lt;이름&gt;에서 동적 캐시가 사용됩니다. 하지만 워크플로우는 동일한 실행 인스턴스 이름과 함께 동시에 실행하도록 구성되었습니다. 이 조합은 지원되지 않습니다.</b>
설명:	조회 변환에서 동적 캐시를 사용하고 워크플로우는 동일한 인스턴스 이름으로 동시에 실행되도록 구성되었습니다.
사용자 응답:	조회 변환을 구성하여 각 워크플로우 인스턴스에 대해 고유한 이름을 정의하거나 정적 캐시를 사용하십시오.
CMN_65013	<b>pmimprocess에 대한 도우미 프로세스를 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	운영 체제 프로필을 사용하여 워크플로우는 실행하는 중 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_65014	<b>통합 서비스에서 하위 프로세스를 생성하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	운영 체제 프로필을 사용하여 워크플로우는 실행하는 중 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
CMN_65015	<b>통합 서비스가 매개 변수 파일을 읽거나, 파일 대기 태스크를 수행하거나, 세션 로그를 읽기 위해 파이프 &lt;파이프 이름&gt;을(를) 열지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 매개 변수 파일을 읽거나, 파일 대기 태스크를 수행하거나, 세션 로그를 읽기 위해 파이프를 열지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_65016	<b>하위 프로세스 &lt;하위 프로세스 ID&gt;이(가) 예기치 않게 종료되었습니다.</b>
설명:	<i>pmimprocess</i> 명령을 위한 하위 프로세스가 예기치 않게 종료되었습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_65017	<b>pmimprocess가 구성되지 않았기 때문에 통합 서비스에서 운영 체제 프로필을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	<i>pmimprocess</i> 가 구성되지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 및 그룹을 루트로 설정하고, 운영 체제 프로필을 사용하기 전에 <i>pmimprocess</i> 에 대한 <i>setuid</i> 비트를 활성화하십시오.
CMN_65018	<b>운영 체제 프로필에 지정된 운영 체제 사용자 이름이 올바르지 않기 때문에 워크플로우가 실패했습니다.</b>
설명:	운영 체제 프로필에 올바르지 않은 운영 체제 사용자 이름이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	운영 체제 사용자 이름이 도메인 노드에 대해 올바른지 확인하십시오.
CMN_65019	<b>운영 체제 프로필을 사용하여 워크플로우를 실행하는 중 오류가 발생했습니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	운영 체제 프로필을 사용하여 워크플로우를 실행하는 중 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_65020	<b>pmimprocess에서 라이브러리 경로 환경 변수를 추가하지 못했습니다.</b>
설명:	<i>pmimprocess</i> 에서 라이브러리 경로 환경 변수를 추가하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CMN_65025	<b>복구 파일 &lt;복구 파일 이름&gt;이(가) 일치하지 않습니다. 필요한 복구 파일 크기는 &lt;필요한 복구 파일 크기&gt;인데 해당 복구 파일 크기가 &lt;복구 파일 크기&gt;입니다.</b>
사용자 응답:	콜드 시작 모드로 세션을 다시 시작하십시오.
CMN_65040	<b>복구 파일 &lt;복구 파일 이름&gt;이(가) 일치하지 않습니다. 크기 &lt;복구 파일 크기&gt;이(가) 최소 크기인 4바이트보다 작습니다.</b>
사용자 응답:	콜드 시작 모드로 세션을 다시 시작하십시오.
CMN_65050	<b>통합 서비스가 SMTP 서버에 로그인할 수 없습니다.</b>
설명:	SMTP 서버에 사용자 이름과 암호가 필요할 수 있습니다.
사용자 응답:	SMTP 서버의 로그인 요구 사항을 비활성화하십시오. Windows에서 SMTP 전자 메일을 보내도록 통합 서비스를 구성하는 자세한 내용은 <i>PowerCenter 워크플로우 기본 가이드</i> 를 참조하십시오.
CMN_65051	<b>통합 서비스가 전자 메일을 SMTP 서버에 보낼 수 없습니다.</b>
설명:	SMTP 서버 시스템에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템이 SMTP 서버 시스템에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. Windows에서 SMTP 전자 메일을 보내도록 통합 서비스를 구성하는 자세한 내용은 <i>PowerCenter 워크플로우 기본 가이드</i> 를 참조하십시오.
CMN_65052	<b>통합 서비스가 SMTP 서버에 연결되기 전에 제한 시간이 만료되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스에 대한 SMTP 서버 사용자 지정 속성에 올바르지 않은 값이 포함되었을 수 있습니다.



사용자 응답:	사용자 지정 속성 값을 확인하십시오. Windows에서 SMTP 전자 메일을 보내도록 통합 서비스를 구성하는 자세한 내용은 <i>PowerCenter 워크플로우 기본 가이드</i> 를 참조하십시오.
CMN_65057	<b>서버 주소가 올바르지 않기 때문에 통합 서비스가 SMTP 서버를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스를 위한 SMTP 서버 주소 사용자 지정 속성에 올바르지 않은 서버 주소가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 속성에서 서버 주소를 확인하십시오. Windows에서 SMTP 전자 메일을 보내도록 통합 서비스를 구성하는 자세한 내용은 <i>PowerCenter 워크플로우 기본 가이드</i> 를 참조하십시오.
CMN_65070	<b>오류: 조회 변환에 대해 동적 캐시 업데이트 조건이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	동적 조회 변환에 동적 캐시를 업데이트할 조건부 식이 없습니다.
사용자 응답:	부울 또는 숫자 값을 반환하는 식을 생성하십시오.
CMN_65071	<b>오류: 조회 변환 [{0}] 및 조회 변환 [{1}](캐시 파일 이름 접두사 [{2}] 포함)이(가) 명명된 같은 캐시를 공유하지만 일치 정책은 호환되지 않습니다.</b>
설명:	여러 행을 반환한 조회 변환이 각 입력 행에 대해 하나의 행을 반환한 조회 변환과 조회 캐시를 공유하고 있습니다.
사용자 응답:	명명된 캐시를 공유하는 조회 변환에 동일한 일치 속성이 여러 개 있는지 확인하십시오.

## CNX 메시지

CNX_53117	<b>요청 ID &lt;요청 ID&gt;, 요청 작업 코드 &lt;요청 작업 ID&gt; 및 회신 작업 코드 &lt;회신 작업 ID&gt;을 (를) 처리하지 못했습니다. 반환 상태 &lt;반환 상태&gt;입니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트가 요청된 작업을 완료하지 못했습니다.
사용자 응답:	오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
CNX_53119	<b>스레드가 클라이언트 연결을 강제로 종료하라는 알림을 받았습니다.</b>
설명:	리포지토리 또는 도메인 관리자가 리포지토리 연결을 종료하여 리포지토리 연결이 종료되었습니다.
사용자 응답:	관리자가 유지 관리 또는 다른 목적을 위해 리포지토리에서 모든 사용자의 연결을 끊어야 하는지 확인하십시오. 그런 다음, PowerCenter 클라이언트에서 작업을 다시 시도하십시오.

## CONF 메시지

CONF_45006	<b>오류: 통합 서비스에 연결된 리포지토리가 없기 때문에 서비스 관리자가 통합 서비스 &lt;통합 서비스 이름&gt;의 유효성을 검사할 수 없습니다.</b>
설명:	연결된 리포지토리가 통합 서비스에 대해 구성되지 않아서 해당 통합 서비스에 대한 유효성을 검사하지 못했습니다.

사용자 응답: 통합 서비스에 대해 연결된 리포지토리를 구성하십시오.

## CSE 메시지

CSE\_34005

**통합 서비스에서 암호화를 위한 암호화 키를 설정할 수 없습니다.**

설명:

통합 서비스에서 AES\_ENCRYPT를 위한 암호화 키를 설정할 수 없습니다. AES(Advanced Encryption Standard) 알고리즘에 오류가 발생했습니다. 시스템 리소스 또는 메모리가 부족하여 해당 오류가 발생했을 수 있습니다.

사용자 응답:

세션을 다시 실행하십시오. 오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하고 암호화하려는 데이터를 제공하십시오.

CSE\_34010

**통합 서비스에서 암호 해독을 위한 암호화 키를 설정할 수 없습니다.**

설명:

통합 서비스에서 AES\_DECRYPT를 위한 암호화 키를 설정할 수 없습니다. AES(Advanced Encryption Standard) 알고리즘에 오류가 발생했습니다. 시스템 리소스 또는 메모리가 부족하여 해당 오류가 발생했을 수 있습니다.

사용자 응답:

세션을 다시 실행하십시오. 오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하고 암호를 해독하려는 데이터를 제공하십시오.

CSE\_34039

**통합 서비스에서 데이터의 암호를 해독하지 못했습니다.**

설명:

시스템 리소스 또는 메모리가 부족하여 통합 서비스에서 데이터의 암호를 해독할 수 없습니다.

사용자 응답:

세션을 다시 실행하십시오. 오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하고 암호를 해독하려는 데이터를 제공하십시오.

CSE\_34040

**통합 서비스에서 데이터를 암호화하지 못했습니다.**

설명:

시스템 리소스 또는 메모리가 부족하여 통합 서비스에서 데이터를 암호화할 수 없습니다.

사용자 응답:

세션을 다시 실행하십시오. 오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하고 암호화하려는 데이터를 제공하십시오.

CSE\_34041

**통합 서비스에서 데이터를 압축하지 못했습니다.**

설명:

시스템 리소스 또는 메모리가 부족하여 통합 서비스에서 데이터를 압축할 수 없습니다.

사용자 응답:

세션을 다시 실행하십시오. 오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하고 압축하려는 데이터를 제공하십시오.

CSE\_34042

**통합 서비스에서 데이터의 압축을 풀지 못했습니다.**

설명:

시스템 리소스 또는 메모리가 부족하여 통합 서비스에서 데이터의 압축을 풀 수 없습니다.

사용자 응답:

세션을 다시 실행하십시오. 오류가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하고 압축을 풀려는 데이터를 제공하십시오.

## CTSDK 메시지

CTSDK_43000	<b>플러그 인 &lt;플러그 인 이름&gt;에 대한 라이브러리 &lt;라이브러리 이름&gt;을(를) 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	플러그 인이 잘못 설치되었거나 PowerCenter 버전과 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	플러그 인을 다시 설치하십시오.
CTSDK_43001	<b>라이브러리 &lt;라이브러리 이름&gt;을(를) 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 사용자 지정 변환에 필요한 지정된 라이브러리를 로드할 수 없습니다. 라이브러리 또는 종속 라이브러리가 올바른 디렉터리에 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	라이브러리 및 모든 종속 라이브러리가 올바른 디렉터리에 있는지 확인하십시오. 통합 서비스 노드에 정의된 환경 변수에 지정된 위치에 모든 DLL이나 공유 라이브러리를 복사하십시오.
CTSDK_43002	<b>플러그 인 &lt;플러그 인 이름&gt;에 대한 함수 &lt;함수 이름&gt;의 주소를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	플러그 인에 대한 함수가 정의되지 않았거나 잘못 정의되었습니다.
사용자 응답:	플러그 인을 다시 설치하십시오.
CTSDK_43003	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;의 주소를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter에서 사용자 지정 변환에 대해 지정된 함수를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	라이브러리 및 모든 종속 라이브러리가 적절한 디렉터리에 있는지 확인하십시오. 라이브러리를 다시 작성하십시오.

## 제 6 장

# D 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [DBGR 메시지, 100](#)
- [DMI 메시지, 104](#)
- [DOM 메시지, 107](#)
- [DS 메시지, 108](#)
- [DSP 메시지, 109](#)

## DBGR 메시지

DBGR_25011	<b>문자열로 변환할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25013	<b>종속 포트를 수정할 수 없습니다.</b>
설명:	생성된 키 또는 다른 종속 포트를 수정하려고 했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25015	<b>필드를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25016	<b>입력, 입력/출력 또는 출력 포트에 대해서만 기본 조건이 허용됩니다.</b>
설명:	IsDefault 조건부 중단점은 변수 포트와 같은 다른 포트에서 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	IsDefault 중단점 조건을 입력, 입력/출력 및 출력 포트에서만 사용하십시오.
DBGR_25017	<b>파서를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

DBGR_25018	<b>포트 조건이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25019	<b>중단점이 이미 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25020	<b>중단점을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25021	<b>이러한 대상 ID가 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25022	<b>중단점 목록을 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	시스템 메모리 사용을 확인하십시오. 다른 프로세스에서 메모리를 너무 많이 사용하고 있을 수 있습니다. 스왑 공간을 늘려야 할 수 있습니다.
DBGR_25024	<b>이 실행 단계에서는 변환을 위해 데이터를 수정할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 오류 중단점에서 포트를 수정하려고 했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25025	<b>현재 변환이 아닌 다른 변환을 위해 데이터를 수정할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 오류 중단점에서 포트를 수정하려고 했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25026	<b>이 변환에서는 행 유형을 변경할 수 없습니다.</b>
설명:	이 변환에 대한 행 유형을 필터, 데이터 구동 또는 라우터가 아닌 다른 것으로 변경하려고 했습니다.
사용자 응답:	필터, 라우터 및 업데이트 전략 변환에 대해서만 행 유형을 변경할 수 있습니다.
DBGR_25027	<b>포트를 수정할 수 없습니다.</b>
설명:	읽기 전용 포트를 수정하려고 했습니다.
사용자 응답:	읽기 전용 포트는 수정할 수 없습니다.
DBGR_25028	<b>디버그 조건에서 포트 &lt;포트 이름&gt; 사용이 올바르지 않습니다. 연결되지 않았을 수 있습니다.</b>
설명:	조건인 포트 열에서 중단점에 대해 연결되지 않은 포트를 지정했습니다.
사용자 응답:	연결되지 않은 포트에는 기본값이 있거나(지정되지 않은 경우) 항상 Null 값이 있습니다. 디버그 조건에 값을 지정하지 마십시오. 해당 포트에 대해 연결하거나 연결된 포트를 선택하십시오.

DBGR_25029	<b>디버그 조건에서 값으로 포트 &lt;포트 이름&gt; 사용이 올바르지 않습니다. 연결되지 않았을 수 있습니다.</b>
설명:	유형 열이 포트일 때 조건의 값 열에서 중단점에 대해 연결되지 않은 포트를 지정했습니다.
사용자 응답:	연결되지 않은 포트에는 기본값이 있거나(지정되지 않은 경우) 항상 Null 값이 있습니다. 디버그 조건에 값을 지정하지 마십시오. 해당 포트에 대해 연결하거나 연결된 포트를 선택하십시오.
DBGR_25030	<b>어떤 파이프라인에도 이러한 변환은 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25033	<b>오류: reqType에 대한 소켓 sendRequest(식별용) 실패: &lt;번호&gt;</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25034	<b>오류: reqType에 대한 소켓 설정 폴링 실패: &lt;번호&gt;</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25035	<b>오류: reqType에 대한 소켓 연결 실패: &lt;요청 유형&gt; 세션 시작 시간이 Workflow Manager 에서 지정한 제한 시간 값을 초과했다면 디버거 클라이언트의 제한 시간이 종료되었을 수 있습니다. 제한 시간 값을 늘리고 다시 시도하십시오.</b>
설명:	통합 서비스 제한 시간으로 인해 DTM을 디자이너에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자에서 통합 서비스 연결에 대한 제한 시간 값을 높이고 세션을 다시 실행하십시오.
DBGR_25036	<b>오류: reqType에 대한 소켓 열기 실패: &lt;번호&gt;</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25040	<b>오류: 라우터 변환을 수정하기 위해 지정된 groupId &lt;번호&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25041	<b>오류: 라우터 변환을 수정하기 위해 지정된 groupId &lt;번호&gt;에서 생성된 groupIndex &lt;번호&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
DBGR_25044	<b>데이터 유형이 일치하지 않습니다. &lt;값&gt;을(를) 조건에서 포트 &lt;포트 이름&gt;과(와) 함께 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	조건부 중단점에 대한 포트 데이터 유형 값을 올바르게 입력하지 않았습니다.
사용자 응답:	값이 올바른 형식인 MM/DD/YYYY hh:mm:ss로 입력되었는지 확인하십시오.

DBGR_25045	<b>중단점 조건에 오류가 발생했습니다. 포트 &lt;포트 이름&gt;과(와) 포트 &lt;포트 이름&gt;이(가) 서로 다른 그룹에 속해 있습니다.</b>
설명:	두 개의 포트를 사용하여 조건부 중단점을 설정할 때 서로 다른 그룹에 속한 포트를 사용했습니다. 노멀라이저 또는 XML 소스 한정자 변환이 서로 다른 그룹에서 포트를 구성했습니다. 통합 서비스는 한 번에 하나의 그룹에 속한 포트에서만 데이터를 읽습니다.
사용자 응답:	조건부 중단점을 설정할 때 서로 다른 그룹에 속한 포트를 사용하지 마십시오.
DBGR_25046	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 중단점 &lt;번호&gt;에 오류가 발생했습니다. 이유는 &lt;이유&gt;입니다.</b>
설명:	글로벌 중단점을 설정하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	이유를 자세히 확인해 보십시오.
DBGR_25047	<b>글로벌 중단점 &lt;번호&gt;에 오류가 발생했습니다. 이유는 &lt;이유&gt;입니다.</b>
설명:	글로벌 중단점을 설정하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	이유를 자세히 확인해 보십시오.
DBGR_25048	<b>중단점 조건을 이진 포트 &lt;포트&gt; &lt;포트 이름&gt;에 대해 지정할 수 없습니다.</b>
설명:	이진 포트를 사용하여 조건부 중단점을 지정하려고 했습니다.
사용자 응답:	이진 포트에 대해 조건부 중단점을 지정하지 마십시오.
DBGR_25049	<b>변환에서 아직 데이터를 받지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터를 받기 전에 식을 평가하려고 했습니다.
사용자 응답:	식을 평가하기 전에 데이터 행이 변환으로 이동할 때까지 기다리십시오.
DBGR_25050	<b>식에 사용된 포트 &lt;포트 이름&gt;이(가) 연결되지 않은 상태이며 기본값이 없습니다.</b>
설명:	연결되지 않았고 기본값이 없는 포트를 사용하여 식을 평가하려고 했습니다. 식 포트는 어떠한 경우에도 값을 받지 않습니다.
사용자 응답:	포트 연결이 삭제되었는지 확인하십시오. 식 평가에 이 포트를 사용하지 마십시오. 또는 올바른 연결을 통해 포트에 값을 전달하십시오.
DBGR_25059	<b>클라이언트 &lt;PowerCenter 클라이언트 시스템 이름&gt;에서 들어오는 연결을 수신하기 위한 소켓을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 디버거 연결에 대한 소켓을 작성할 수 없습니다. 연결 중 PowerCenter 클라이언트 시스템이 실패했을 수 있습니다.
사용자 응답:	디버거 세션을 다시 시작하십시오.
DBGR_25060	<b>클라이언트 &lt;PowerCenter 클라이언트 시스템 이름&gt;에서 들어오는 연결을 수신하는 데 사용할 수 있는 포트를 &lt;DebuggerMinPort&gt; 및 &lt;DebuggerMaxPort&gt; 사이에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 디버거 연결에 사용할 수 있는 포트를 찾지 못했습니다.
사용자 응답:	현재 디버거 세션을 다시 시작하기 전에 다른 디버거 세션을 중지하거나 세션이 완료될 때까지 기다리십시오.  통합 서비스에서 디버깅을 위한 포트를 추가로 제공하려면 DebuggerMaxPort 값을 늘리십시오.

DBGGR_25061	<b>수신 중인 포트를 클라이언트에 알리지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 PowerCenter 클라이언트 시스템에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	디버거 세션을 다시 시작하십시오.
DBGGR_25062	<b>수신 중인 포트를 클라이언트에 알리지 못했습니다. 사용할 수 있는 RepServer 연결이 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리 서비스에 연결할 수 없거나 PowerCenter 클라이언트 시스템에 대한 연결이 끊어졌습니다.
사용자 응답:	디버거 세션을 다시 시작하십시오.
DBGGR_25068	<b>Designer에서 연결을 가져오지 못했습니다. 네트워크/방화벽 설정을 확인하십시오.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트에서 연결을 기다리는 동안 통합 서비스 제한 시간을 초과했습니다.
사용자 응답:	네트워크 및 방화벽 설정을 확인하십시오. 통합 서비스에 대한 제한 시간 값을 늘리고 디버거 세션을 다시 시작하십시오.

## DMI 메시지

DMI_17501	<b>파티션 &lt;파티션&gt;의 트리 빌더를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAP DMI 준비 변환을 작성하는 데 사용된 메타데이터 파일이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP DMI 준비 변환을 다시 작성하십시오.
DMI_17503	<b>그룹마다 기본 키 및 외래 키 필드가 아닌 다른 필드를 하나 이상 연결해야 합니다.</b>
설명:	기본 키 및 외래 키만 연결되었습니다. 하나 이상의 다른 포트를 연결해야 합니다.
사용자 응답:	그룹당 기본 키 및 외래 키가 아닌 하나 이상의 포트를 연결하십시오.
DMI_17504	<b>그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 입력 행을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 SAP DMI 준비 변환에서 IDoc 데이터를 처리하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
DMI_17505	<b>필드 &lt;필드&gt;의 데이터를 설정하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 SAP DMI 준비 변환에서 IDoc 데이터를 처리하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
DMI_17506	<b>기본 키 또는 외래 키 필드에 대해 NULL 데이터를 가져왔습니다.</b>
설명:	기본 키 또는 외래 키에 대한 데이터가 누락되었습니다.
사용자 응답:	데이터에 기본 키 및 외래 키 값이 포함되었는지 확인하십시오.



DMI_17507	<b>세그먼트 &lt;세그먼트 이름&gt;에 연결된 모든 필드에 대해 NULL 데이터를 가져왔습니다.</b>
설명:	명명된 세그먼트에 연결된 모든 필드에 대한 데이터가 누락되었습니다.
사용자 응답:	명명된 세그먼트에 연결된 모든 필드에 대한 데이터가 있는지 확인하십시오.
DMI_17508	<b>트리를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 SAP DMI 준비 변환에서 IDoc 데이터를 처리하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
DMI_17509	<b>트리를 통과하는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 SAP DMI 준비 변환에서 IDoc 데이터를 처리하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
DMI_17511	<b>SAP DMI 준비 변환에서 &lt;개수&gt;개의 고아 행을 받았습니다.</b>
설명:	SAP DMI 준비 변환이 고아 행을 받았습니다.
사용자 응답:	모든 하위 행에 상위 행이 있는지 확인하십시오.
DMI_17512	<b>기본 키가 &lt;기본 키&gt;이고, 외래 키가 &lt;외래 키&gt;인 그룹 &lt;그룹&gt;에서 고아 행 &lt;행&gt;이(가) 수신되었습니다.</b>
설명:	SAP DMI 준비 변환이 고아 행을 받았습니다.
사용자 응답:	모든 하위 행에 상위 행이 있는지 확인하십시오.
DMI_17513	<b>SAP DMI 준비 변환에서 &lt;값&gt;개의 중복 행을 받았습니다.</b>
설명:	DMI 준비 변환이 중복 행을 받았습니다.
사용자 응답:	데이터에서 중복 행을 제거하십시오.
DMI_17514	<b>기본 키가 중복된 오류 행 &lt;행&gt;에 대한 &lt;값&gt;을 받았습니다.</b>
설명:	DMI 준비 변환이 중복 행을 받았습니다.
사용자 응답:	데이터에서 중복 행을 제거하십시오.
DMI_17515	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 생성된 해당 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 필수 세그먼트 &lt;세그먼트 이름&gt;이(가) 누락되었기 때문입니다.</b>
설명:	SAP 시스템에 쓰기 전에 DMI 문서의 유효성을 검사하도록 세션을 구성했습니다. 필수 세그먼트에 대한 값이 DMI 문서에서 누락되었음을 통합 서비스가 확인했습니다.
사용자 응답:	DMI 문서에 대한 SAP DMI 준비 변환이 필수 세그먼트에 대한 값을 포함하는지 확인하십시오.
DMI_17516	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 생성된 해당 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 최대 발생 수가 &lt;세그먼트 이름&gt;에 대한 최대 제한보다 크기 때문입니다.</b>
설명:	SAP 시스템에 쓰기 전에 DMI 문서의 유효성을 검사하도록 세션을 구성했습니다. 세그먼트에 허용된 최대 레코드 수보다 많은 레코드가 있음을 통합 서비스가 확인했습니다.

사용자 응답:	세그먼트에 대한 레코드 수가 허용된 최대 레코드 수를 초과하지 않도록 소스 데이터를 수정하십시오.
DMI_17517	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 생성된 해당 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 최소 발생 수가 &lt;값&gt;에 대한 최소 제한보다 작기 때문입니다.</b>
설명:	SAP 시스템에 쓰기 전에 DMI 문서의 유효성을 검사하도록 세션을 구성했습니다. 세그먼트에 허용된 최소 레코드 수보다 적은 레코드가 있음을 통합 서비스가 확인했습니다.
사용자 응답:	세그먼트에 대한 레코드 수가 허용된 최소 레코드 수를 충족하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
DMI_17518	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;에서 데이터 &lt;데이터&gt; 오버플로우가 발생했습니다. 오류 임계값에 도달하지 않으면 ErrorDMIData 포트를 통해 행이 전송됩니다.</b>
설명:	SAP DMI 준비 변환이 행의 전체 자릿수보다 큰 데이터를 받았습니다.
사용자 응답:	값이 행의 전체 자릿수와 일치하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
DMI_17519	<b>필드의 데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 SAP DMI 준비 변환에서 IDoc 데이터를 처리하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
DMI_17520	<b>SAP DMI 준비 변환에 연결되지 않은 입력 그룹이 있습니다. 변환에 대해 모든 입력 그룹을 연결해야 합니다.</b>
설명:	입력 그룹에 연결된 포트가 없습니다.
사용자 응답:	각 그룹에 대해 포트가 하나 이상 연결되었는지 확인하십시오.
DMI_17525	<b>SAP DMI 준비 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대해 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	SAP DMI 준비 변환에 대해 지정된 캐시 디렉터리가 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 디렉터리 속성에 올바른 디렉터리를 입력하십시오.
DMI_17526	<b>통합 서비스가 그룹 &lt;그룹&gt;의 캐시 블록에 액세스할 수 없습니다. 캐시 크기를 늘리십시오.</b>
설명:	SAP DMI 준비 변환에 대해 지정된 캐시 크기가 적절하지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 크기를 늘리십시오.
DMI_17527	<b>SAP DMI 준비 변환에서 DMI 개체의 데이터를 받지 못했습니다.</b>
설명:	DMI 매핑의 소스에 DMI 개체의 올바른 데이터가 없습니다.
사용자 응답:	소스 데이터가 올바른지 확인하십시오.

# DOM 메시지

DOM_10009	<b>지정된 도메인 &lt;연결된 도메인 이름&gt;을(를) &lt;현재 도메인 이름&gt; 도메인에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 조회 요청에 지정된 도메인 이름을 찾을 수 없습니다. 도메인 정보가 오래되었거나 요청된 도메인이 실행 중이지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	도메인의 도메인 정보가 최신인지 확인하십시오. 또한 조회 요청의 연결된 도메인이 실행 중인지 확인하십시오.
DOM_10013	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 비활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	도메인이 서비스 구성을 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	서비스 구성이 도메인에서 올바른지 확인하십시오.
DOM_10166	<b>이 도메인으로 노드 &lt;노드 이름&gt;에서 로그인할 수 없습니다.</b>
설명:	노드가 도메인에 로그인하지 못했습니다.
사용자 응답:	후속 메시지에 설명된 문제를 해결하고 노드를 다시 시작하십시오.
DOM_10174	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 작동 모드를 &lt;작동 모드&gt;(으)로 업데이트할 수 없습니다.</b>
설명:	도메인이 서비스 구성을 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	서비스 구성이 도메인에서 올바른지 확인하십시오.
DOM_10176	<b>알림 메시지 &lt;알림 메시지&gt;가 있는 &lt;개체 이름&gt; 개체에 대한 &lt;알림 유형&gt; 유형의 알림을 알림 서비스의 대기열에 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	도메인을 알림 서비스에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	마스터 게이트웨이 노드를 다시 시작하십시오.
DOM_10181	<b>마스터 노드 &lt;노드 이름&gt;에서 호스트 &lt;호스트 이름&gt; 및 포트 &lt;포트 번호&gt;의 &lt;노드 이름&gt; 노드와 통신할 수 없습니다.</b>
설명:	마스터 노드가 도메인의 도메인과 통신할 수 없습니다. 노드가 마스터 게이트웨이 노드에서 액세스할 수 없는 방화벽 뒤에 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	마스터 게이트웨이 노드에서 노드에 액세스할 수 있도록 네트워크를 다시 구성하십시오.
DOM_10182	<b>&lt;원래 런타임 상태&gt;에서 &lt;요청된 런타임 상태&gt;(으)로의 런타임 상태 변경은 서비스 &lt;서비스 이름&gt;에 대해 서비스 프로세스 &lt;서비스 프로세스&gt;가 실행되는 노드&gt;에서 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	런타임 상태에 올바르지 않은 값이 입력되었습니다.
사용자 응답:	도메인을 종료한 다음 게이트웨이 노드 및 작업자 노드에서 Informatica 서비스를 시작하십시오.
DOM_10184	<b>통합 서비스는 &lt;서비스 이름&gt;에서 Windows &lt;노드 이름&gt; 노드의 운영 체제 프로필을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스는 UNIX 노드의 운영 체제 프로필을 사용할 수 있습니다. 통합 서비스는 Windows 노드의 운영 체제 프로필을 사용할 수 없습니다.

사용자 응답:	통합 서비스에 대해 UNIX 노드에서 실행되는 운영 체제 프로필을 활성화하십시오. 통합 서비스에 대한 운영 체제 프로필을 비활성화하십시오.
DOM_10185	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;(보안 도메인 &lt;보안 도메인 이름&gt;의 사용자)에게는 도메인을 종료하는 데 필요한 관리자 역할이 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 도메인을 종료하려면 사용자에게 도메인에 대한 관리자 역할이 있어야 합니다.
사용자 응답:	도메인 관리자에게 문의하여 PowerCenter 도메인을 종료하십시오.
DOM_10188	<b>버전 &lt;서비스 버전&gt;의 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 노드 &lt;노드&gt;에서 시작할 수 없습니다. 이 노드는 이 서비스 버전을 실행하도록 구성되어 있지 않습니다.</b>
사용자 응답:	이 서비스 버전을 실행하도록 구성된 노드에서 서비스를 시작하십시오.
DOM_10189	<b>서비스 버전 &lt;서비스 버전&gt;의 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 시작할 수 없습니다. 연결된 서비스 &lt;서비스 이름&gt;이(가) 다른 버전에 속해 있기 때문입니다.</b>
사용자 응답:	연결된 서비스 및 종속 서비스가 해당 서비스와 동일한 서비스 버전인지 확인한 후 서비스를 다시 시작하십시오.

## DS 메시지

DS_10008	<b>서비스 조회 요청에 지정된 노드 &lt;이름&gt;을(를) 도메인 &lt;이름&gt;에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	노드가 도메인에서 실행 중이지 않거나 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	노드가 실행 중인지 확인하십시오. 노드 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
DS_10009	<b>서비스 조회 요청에 지정된 도메인 &lt;이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	명령이 도메인 게이트웨이 시스템 이름 및 포트 번호뿐만 아니라 도메인 이름도 지정했습니다. 명령줄 프로그램이 게이트웨이 호스트 시스템에서 도메인을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인이 도메인 게이트웨이 호스트 시스템에 있는지 확인하십시오. 도메인 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
DS_10012	<b>비활성화 모드로 지정된 &lt;모드&gt;은(는) 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 비활성화하는 데 적합하지 않습니다.</b>
설명:	DisableService 명령이 표시된 서비스를 비활성화하는 데 사용되었습니다. 지정된 모드가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	모드가 완료, 중지 또는 중단되었는지 확인하십시오.
DS_10036	<b>서비스 &lt;이름&gt;을(를) 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	명령에 지정된 서비스를 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	서비스가 있고 실행 중인지 확인하십시오. 서비스 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
DS_10037	<b>서비스 &lt;이름&gt;은(는) 노드 &lt;이름&gt;에서 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	입력한 명령이 서비스 이름 및 노드 이름을 지정했습니다. 서비스를 노드에서 사용할 수 없습니다.

사용자 응답:	서비스가 있고 노드에서 실행 중인지 확인하십시오. 서비스 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.
DS_10059	<b>요청한 서비스 &lt;이름&gt;이(가) 실행되고 있지 않습니다.</b>
설명:	명령에 지정된 서비스가 실행되고 있지 않거나 없습니다.
사용자 응답:	서비스가 있고 실행 중인지 확인하십시오. 서비스 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오.

## DSP 메시지

DSP_20307	<b>구성 서비스(도메인 이름: &lt;도메인 이름&gt;, 노드 이름: &lt;노드&gt;)에서 노드 정보를 가져오는 중에 오류가 발생했습니다. 오류 메시지: &lt;메시지 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 서비스 관리자에서 노드 메타데이터를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	참조 노드에서 Informatica 서비스를 시작하십시오. 실패 원인에 대한 자세한 내용은 오류 메시지의 텍스트를 확인하십시오.

## 제 7 장

# E 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [EB 메시지, 110](#)
- [EP 메시지, 114](#)
- [EB 메시지, 123](#)
- [EXP 메시지, 123](#)
- [EXPFN 메시지, 129](#)

## EB 메시지

EBRDR_13003	PowerCenter <b>통합 서비스</b> 가 Oracle E-Business Suite에 <b>연결할 수 없습니다.</b>
설명:	연결 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	올바른 DSN, 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.
EBRDR_13005	PowerCenter <b>통합 서비스</b> 가 SQL 쿼리를 <b>생성하거나 구문 분석할 수 없습니다.</b>
설명:	세션 속성 또는 소스 한정자 속성의 SQL 쿼리가 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	소스 한정자 또는 세션 특성의 SQL 쿼리 속성에 있는 쿼리가 올바른지 확인하십시오.
EBRDR_13007	<b>조인 유형이 정의되어 있지 않습니다.</b>
설명:	여러 소스가 소스 한정자에 연결되었습니다. 그러나 조인 유형이 정의되지 않았습니다.
사용자 응답:	조인 유형을 정의하십시오.
EBRDR_13009	PowerCenter <b>통합 서비스</b> 가 쿼리를 <b>실행할 수 없습니다.</b>
설명:	대상 데이터베이스에 대해 쿼리를 실행하는 데 실패했습니다.
사용자 응답:	ODBC 오류 메시지를 확인하십시오.
EBRDR_13037	SQL 쿼리의 필드 수가 응용 프로그램 소스 한정자에서 대상 인스턴스에 연결된 포트 수보다 <b>적습니다.</b>
사용자 응답:	SQL 쿼리의 필드 수가 응용 프로그램 소스 한정자에서 대상 인스턴스에 연결된 포트 수와 최소한 같은지 확인하십시오.

EBWRT_32006	<b>지정된 스키마 목록이 올바르게 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	스키마 목록이 올바르게 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	스키마 목록 대상 속성의 모든 그룹에 대한 스키마 목록이 쉼표로 분리되었는지 확인하십시오.
EBWRT_32026	<b>PowerCenter 통합 서비스가 Oracle 응용 프로그램 환경을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	Oracle 응용 프로그램을 초기화하는 대상 속성에 올바르지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	열기 인터페이스 매개 변수 그룹에 대한 데이터의 유효성을 검사하십시오. 올바른 사용자 ID 및 Resp ID를 입력하십시오.
EBWRT_32027	<b>PowerCenter 통합 서비스가 동시 프로그램 요청을 제출할 수 없습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 데이터를 입력했습니다.
사용자 응답:	올바른 데이터를 입력하십시오.
	-또는-
설명:	동시 프로그램 요청을 제출하는 데 필요한 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	Oracle E-Business Suite 관리자에게 문의하여 필요한 권한을 받으십시오.
EBWRT_32028	<b>통합 서비스가 &lt;응용 프로그램 이름&gt;의 응용 프로그램 ID를 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	Interfacelist.xml에 올바르지 않은 응용 프로그램 짧은 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	Interfacelist.xml에 올바른 응용 프로그램 짧은 이름을 입력하십시오.
	-또는-
설명:	응용 프로그램 ID를 확인하는 데 필요한 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하여 데이터베이스에 대해 필요한 권한을 받으십시오.
EBWRT_32031	<b>대기 프로시저를 작성하는 중 오류가 발생했습니다. 대기 기능을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	대상 시스템에 프로시저를 작성하는 데 필요한 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하여 데이터베이스에 대한 프로시저 작성 권한을 받으십시오.
EBWRT_32034	<b>&lt;요청 ID&gt;이(가) 완료되었지만 오류가 있습니다.</b>
설명:	Oracle 응용 프로그램 오류입니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 Oracle 설명서를 참조하십시오.
EBWRT_32035	<b>&lt;요청 ID&gt;이(가) 예기치 않게 종료되었습니다.</b>
설명:	Oracle 응용 프로그램 오류입니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 Oracle 설명서를 참조하십시오.
EBWRT_32069	<b>&lt;파티션 번호&gt; 대상 인스턴스 &lt;대상 이름&gt;의 언어가 구성되지 않아 PowerCenter 통합 서비스가 Oracle 응용 프로그램을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	Oracle E-Business Suite 대상의 언어가 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 올바른 언어를 지정하십시오.
	-또는-
	Oracle E-Business Suite 대상 정의에 올바른 언어를 지정하십시오.

EBWRT_32070	<b>&lt;파티션 번호&gt; 대상 인스턴스 &lt;대상 이름&gt;의 사용자 이름이 지정되지 않아 PowerCenter 통합 서비스가 Oracle 응용 프로그램을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	Oracle E-Business Suite 대상의 사용자 이름이 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 사용자 이름을 지정하십시오. -또는- Oracle E-Business Suite 대상 정의에 사용자 이름을 지정하십시오.
EBWRT_32071	<b>&lt;파티션 번호&gt; 대상 인스턴스 &lt;대상 이름&gt;의 책임 이름이 지정되지 않아 PowerCenter 통합 서비스가 Oracle 응용 프로그램을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	Oracle E-Business Suite 대상의 책임 이름이 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 책임 이름을 지정하십시오. -또는- Oracle E-Business Suite 대상 정의에 책임 이름을 지정하십시오.
EBWRT_33007	<b>PowerCenter 통합 서비스가 임시 파일에 데이터를 쓸 수 없습니다.</b>
설명:	Windows에서 TMP 환경 변수 또는 \$PMTempDir 서비스 프로세스 변수에서 지정한 위치에 작성된 임시 디렉터리에 데이터를 저장할 충분한 메모리가 없습니다. -또는- UNIX에서 \$PMTempDir 서비스 프로세스 변수에서 지정한 위치에 작성된 임시 디렉터리에 데이터를 저장할 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
EBWRT_35001	<b>PowerCenter 통합 서비스가 계층을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EBWRT_35002	<b>중복 행 수, 고아 행 수 및 다른 오류 수의 합이 오류 임계값을 초과했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 세션 속성의 오류 임계값에 도달했습니다.
사용자 응답:	데이터에서 오류를 제거하거나 오류 임계값을 늘리십시오.
EBWRT_36001	<b>PowerCenter 통합 서비스가 필드 목록을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EBWRT_36010	<b>PowerCenter 통합 서비스가 &lt;사용자 이름&gt;의 사용자 ID를 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	사용자 이름이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	올바른 사용자 이름을 입력하십시오.
EBWRT_36011	<b>PowerCenter 통합 서비스가 &lt;책임&gt;의 책임 ID를 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	책임 이름이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	올바른 책임 이름을 입력하십시오.



EBWRT_36012	<b>PowerCenter 통합 서비스가 &lt;보안 그룹&gt;의 보안 그룹 ID를 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	보안 그룹이 이름이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	올바른 보안 그룹 이름을 입력하십시오.
EBWRT_36013	<b>통합 서비스가 &lt;서버 이름&gt;의 서버 ID를 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	서버 이름이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	올바른 서버 이름을 입력하십시오.
EBWRT_36066	<b>그룹 &lt;그룹 이름&gt;의 &lt;포트 이름&gt; 포트가 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	지정된 그룹 ID의 더미 기본 키가 소스 한정자에 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	그룹 이름의 더미 기본 키를 연결하십시오.
EBWRT_36070	<b>&lt;언어&gt; 언어가 잘못되었습니다.</b>
설명:	언어가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Oracle E-Business Suite 시스템에 설치되어 있는 언어를 지정하십시오.
EBWRT_36072	<b>PowerCenter 통합 서비스가 GPK__&lt;포트 이름&gt; = &lt;데이터&gt; 및 GFK__&lt;포트 이름&gt; = &lt;데이터&gt;에 대해 데이터를 쓸 수 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 인터페이스 테이블에 데이터를 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그에서 해당하는 ODBC 오류 메시지를 참조하십시오.  세션이 계층 유효성 검사를 건너뛰도록 구성되었고 오류 메시지에서 GPK 및 GFK 포트에 대한 데이터가 비어 있는 경우 GPK 및 GFK 포트가 연결되어 있는지 확인하십시오. 또한 이러한 포트에 대해 데이터가 지정되었는지 확인하십시오.
EBWRT_40001	<b>PowerCenter 통합 서비스가 Oracle E-Business Suite에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	연결 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	올바른 DSN, 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.
EBWRT_40003	<b>PowerCenter 통합 서비스에서 메모리 할당 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 세션을 실행하는 데 충분한 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	노드에서 실행 중인 일부 응용 프로그램을 종료하고 다시 시도하십시오.
EBWRT_40005	<b>PowerCenter 통합 서비스가 쿼리를 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	ODBC 오류 메시지를 확인하십시오.

## EP 메시지

EP_13001	<b>변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	외부 프로시저에서 통합 서비스가 포트의 데이터 유형을 해당하는 매개 변수의 데이터 유형으로 변환할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어 매개 변수는 정수 데이터 유형인 반면 포트는 날짜/시간 데이터 유형일 수 있습니다. 통합 서비스는 날짜/시간 데이터 유형을 정수 데이터 유형으로 변환할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 외부 프로시저 데이터 유형 또는 포트 데이터 유형을 변경하십시오.
EP_13002	<b>오류 없는 외부 모듈입니다.</b>
설명:	DLL 또는 공유 개체를 종료하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	이 오류는 세션 실행에 부정적인 영향을 주지 않습니다. 그러나 메시지가 반복되는 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13003	<b>공통 외부 프로시저 정보를 준비할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 프로시저를 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	일반 오류 메시지입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13004	<b>파이프라인 외부 프로시저 정보를 준비할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 프로시저를 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	일반 오류 메시지입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13005	<b>Informatica 스타일 외부 프로시저를 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 프로시저를 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	일반 오류 메시지입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13006	<b>외부 모듈 이름이 NULL입니다.</b>
설명:	외부 프로시저 변환에 대한 모듈/프로그래밍 식별자 속성의 항목이 비어 있습니다.
사용자 응답:	모듈/프로그래밍 식별자 속성에 대한 올바른 항목을 입력하십시오.
EP_13007	<b>외부 모듈 관리자를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 모듈 관리자를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	일반 메시지입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13008	<b>외부 모듈을 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 DLL을 찾을 수 없거나 DLL이 올바르지 않은 것으로 간주합니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 DLL의 이름, 위치 및 모듈/프로그래밍 식별자 속성을 확인하십시오.
EP_13010	<b>외부 모듈 개체를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	클래스 팩터리 함수 CreateExternalModuleObject가 Informatica 외부 모듈에서 외부 모듈 개체를 작성하는 데 실패했습니다.
사용자 응답:	CreateExternalModuleObject 함수 및 함수에서 호출되는 외부 모듈 개체에 대한 생성자를 검사하십시오.

EP_13011	<b>외부 프로시저 이름이 NULL입니다.</b>
설명:	프로시저 이름을 외부 프로시저 변환에 입력하지 않았습니다.
사용자 응답:	프로시저의 올바른 이름을 입력하십시오.
EP_13012	<b>외부 프로시저 서명을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	TINFExternal 모듈에 대한 호출에서 Impl::GetProcAddress 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	infemimp.cpp 파일에서 이 함수를 검사하십시오. 또한 <i>module_name</i> EM.CPP 파일의 INFEMProcSignatures 및 p*ParamVector 데이터 구조가 변경되지 않았는지 확인하십시오.
EP_13013	<b>변환의 포트 수가 형식 인수 수와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 프로시저 변환의 포트 수를 외부 프로시저의 형식 인수 수와 일치시킬 수 없습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 외부 프로시저의 인수 수 또는 외부 프로시저 변환의 포트 수를 수정하십시오.
EP_13014	<b>변환과 관련해 반환 포트가 여러 개 정의되어 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13015	<b>외부 프로시저와 관련해 반환 인수가 여러 개 정의되어 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13020	<b>외부 프로시저에는 반환 값이 있지만 변환에는 반환 값이 없습니다.</b>
설명:	외부 프로시저에 반환 값이 있지만 외부 프로시저 변환에는 반환 값이 없습니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 변환에 반환 값을 추가하거나 외부 프로시저 코드에서 반환 값을 제거하십시오.
EP_13021	<b>변환에는 반환 값이 있지만 외부 프로시저에는 반환 값이 없습니다.</b>
설명:	외부 프로시저 변환에는 반환 값이 있지만 외부 프로시저에는 반환 값이 없습니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 코드에 반환 값을 추가하거나 외부 프로시저 변환에서 반환 값을 제거하십시오.
EP_13022	<b>외부 프로시저 반환 값은 마지막 인수가 아닙니다.</b>
설명:	외부 프로시저 코드에 반환 값이 있지만 반환 값이 마지막 매개 변수가 아닙니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 코드의 반환 값이 마지막 매개 변수인지 확인하십시오.
EP_13023	<b>변환 반환 값은 마지막 포트가 아닙니다.</b>
설명:	외부 프로시저 변환에 반환 값이 있지만 반환 값이 마지막 포트가 아닙니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 변환의 반환 값이 마지막 포트인지 확인하십시오.
EP_13024	<b>포트 조회에 실패했습니다.</b>
설명:	외부 프로시저 변환 포트 이름이 해당하는 외부 프로시저 인수와 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 외부 프로시저 인수 또는 외부 프로시저 변환 포트 이름을 변경하십시오.

EP_13025	<b>일부 입력 매개 변수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13026	<b>입력 포트에 여러 연결이 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13027	<b>10진수 오버플로우 오류입니다.</b>
설명:	외부 프로시저 변환 입력 또는 출력에 대한 10진수를 변환하는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	외부 프로시저를 평가하여 10진수 데이터 유형이 필요한지 확인하십시오. 가능한 경우 10진수 데이터 유형을 배정밀도로 변경하십시오.
EP_13028	<b>데이터 유형을 변환하는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	외부 프로시저를 오류 설명과 함께 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 보내십시오.
EP_13030	<b>외부 프로시저 &lt;외부 프로시저 이름&gt;에서 예외 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	외부 프로시저를 실행하는 중 통합 서비스에서 심각한 예외가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 외부 프로시저 코드를 디버그하십시오.
EP_13033	<b>COM 스타일 외부 프로시저를 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	COM 스타일 외부 프로시저를 초기화하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	일반 오류입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13034	<b>알 수 없는 COM 오류입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13035	<b>열/매개 변수 매핑을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13036	<b>일부 입력 매개 변수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13037	<b>메모리를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

EP_13038	<b>외부 프로시저를 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	외부 프로시저를 초기화하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	일반 오류입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13039	<b>버퍼 초기화 콜백에 실패했습니다.</b>
설명:	버퍼를 작성하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	일반 오류입니다. 세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
EP_13040	<b>프로그래밍 식별자가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 레지스트리의 올바르지 않은 프로그래밍 식별자를 발견했습니다.
사용자 응답:	레지스트리의 프로그래밍 식별자 키를 수정하십시오. 키는 <i>abc.def</i> 와 같은 점이중(Two-Dot) 형식으로 표시되어야 합니다. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13041	<b>레지스트리에서 프로그래밍 식별자를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 프로그래밍 식별자 모듈과 레지스트리의 해당하는 키를 일치시킬 수 없습니다.
사용자 응답:	모듈을 변경 또는 컴파일하거나 COM.dll을 레지스트리에 등록하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13042	<b>프로그래밍 식별자를 CLSID에 매핑할 수 없습니다.</b>
설명:	레지스트리에서 프로그래밍 ID가 CLSID에 매핑하지 않습니다.
사용자 응답:	레지스트리의 프로그래밍 ID를 확인하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13043	<b>CLSIDs의 문자열 표시를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13044	<b>구성 요소 개체의 인스턴스를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 CoCreateInstance 파일 호출에 실패했습니다.
사용자 응답:	CoCreateInstance 설명서에서 적절한 작업을 확인하십시오.
EP_13045	<b>구성 요소 개체의 디스패치 인터페이스를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13046	<b>IDispatch::호출에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 COM 스타일 외부 프로시저에 주요한 예외가 발생했습니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 코드를 디버그하십시오.
EP_13047	<b>레지스트리 키 HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\clsid\\Typelib를 열 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스를 사용하여 레지스트리에서 명명된 키를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	레지스트리에서 올바른 라이브러리 ID를 입력하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.

EP_13048	<b>HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\TypeLib의 레지스트리 값을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	명명된 키에 레지스트리 위치가 있지만 해당 위치가 비어 있습니다.
사용자 응답:	해당 위치에 올바른 키를 입력하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13049	<b>프로그래밍 식별자를 통해 CLSID를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13050	<b>레지스트리 키 HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\libid를 열 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스를 사용하여 레지스트리에서 명명된 키를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	레지스트리에서 올바른 라이브러리 ID를 입력하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13051	<b>레지스트리 키 HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\libid를 열 수 없습니다.</b>
설명:	명명된 키가 올바른지 않거나 해당 위치에 없어 통합 서비스에서 열 수 없습니다.
사용자 응답:	레지스트리에서 명명된 키가 올바른 위치에 있고 올바른 키인지 확인하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13052	<b>유형 라이브러리를 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	유형 라이브러리가 해당 위치에 없거나 파일이 올바른지 않아 통합 서비스에서 열 수 없습니다.
사용자 응답:	레지스트리에서 유형 라이브러리가 올바르게 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13053	<b>유형 라이브러리 특성을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13054	<b>레지스트리 키 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\서버 유형을 열 수 없습니다.</b>
설명:	명명된 키가 올바른지 않거나 해당 위치에 없어 통합 서비스에서 열 수 없습니다.
사용자 응답:	레지스트리에서 명명된 키가 올바른 위치에 있고 올바른 키인지 확인하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13055	<b>HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\clsid\&lt;서버 유형&gt;의 레지스트리 값을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	명명된 키에 레지스트리 위치가 있지만 해당 위치가 비어 있습니다.
사용자 응답:	해당 위치에 올바른 키를 입력하십시오. 자세한 내용은 COM 설명서를 참조하십시오.
EP_13056	<b>구성 요소 개체 유형 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13057	<b>구성 요소 개체 유형 특성을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13058	<b>인터페이스의 참조 유형을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13059	<b>인터페이스의 유형 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13060	<b>인터페이스의 유형 특성을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13061	<b>함수 설명을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13062	<b>함수 및 이 함수의 인수 이름을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13063	<b>함수 매개 변수의 ID를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13064	<b>함수 유형 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	COM 유형 라이브러리에 액세스하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13065	<b>BSTR이 NULL입니다.</b>
설명:	COM 외부 프로시저가 COM 스타일 프로시저의 B 문자열에 대한 메모리를 할당하지 않았습 니다.
사용자 응답:	B 문자열에 더 많은 메모리를 할당하십시오.
EP_13066	<b>COM 데이터 유형을 Informatica 내부 데이터 유형으로 변환하는 중 오류가 발생했습 니다.</b>
설명:	COM 및 Informatica 데이터 유형 간 변환하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. 외부 프로시저가 올바르게 않은 변환을 시도했거나 데이터 오버플로우가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 데이터 오버플로우 또는 올바르게 않은 데이터 유형 변환과 관련된 메시지를 확 인하십시오. 데이터가 오버플로우된 경우 외부 프로시저 또는 매핑을 변경하여 데이터를 수용하 십시오. 그렇지 않으면 외부 프로시저가 올바른 데이터 유형 변환을 사용하는지 확인하십시오.

EP_13067	<b>Informatica 내부 데이터 유형을 COM 데이터 유형으로 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	COM 및 Informatica 데이터 유형 간 변환하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. 외부 프로시저가 올바르게 않은 변환을 시도했거나 데이터 오버플로우가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 데이터 오버플로우 또는 올바르게 않은 데이터 유형 변환과 관련된 메시지를 확인하십시오. 데이터가 오버플로우된 경우 외부 프로시저 또는 매핑을 변경하여 데이터를 수용하십시오. 그렇지 않으면 외부 프로시저가 올바른 데이터 유형 변환을 사용하는지 확인하십시오.
EP_13068	<b>지원되지 않는 COM 유형입니다.</b>
설명:	외부 프로시저에서 사용하는 COM 데이터 유형이 지원되지 않습니다.
사용자 응답:	지원되는 COM 데이터 유형을 확인하고 외부 프로시저를 적절하게 변경하십시오.
EP_13069	<b>COM을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 ColInitialize 호출에 실패했습니다.
사용자 응답:	ColInitialize 설명서에서 적절한 작업을 확인하십시오.
EP_13070	<b>Windows가 아닌 플랫폼에서는 COM 스타일 외부 프로시저가 지원되지 않습니다.</b>
설명:	UNIX 서버에서 COM 외부 프로시저를 실행하려고 했습니다. COM 스타일 외부 프로시저는 Windows 플랫폼에서만 실행됩니다.
사용자 응답:	가능한 경우 세션을 다시 실행하기 전에 세션을 Windows 서버로 이동하십시오. 그렇지 않으면 Informatica 스타일 외부 프로시저를 작성하여 COM 스타일 프로시저를 바꾸십시오.
EP_13071	<b>Informatica 스타일 변환에 올바르게 않은 데이터 유형이 포함된 포트가 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
EP_13072	<b>Informatica 스타일 외부 프로시저에 올바르게 않은 데이터 유형이 포함된 매개 변수가 있습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 Informatica 스타일 외부 프로시저에 올바르게 않은 데이터 유형이 있는 매개 변수가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하기 전에 데이터 유형을 지원되는 유형으로 변경하십시오.
EP_13073	<b>Informatica 외부 프로시저 로그 메시지입니다.</b>
설명:	외부 프로시저에서 로그 메시지를 작성할 때 이 메시지가 표시됩니다.
사용자 응답:	필요한 경우 외부 프로시저에서 메시지의 원인을 검사하십시오.
EP_13074	<b>Informatica 외부 프로시저 오류 메시지입니다.</b>
설명:	외부 프로시저로 구성된 세션에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	외부 프로시저에서 메시지의 원인을 검사하십시오.
EP_13075	<b>Informatica 외부 모듈의 버전은 서버에서 지원하지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 지원되지 않는 외부 프로시저가 발생했습니다.
사용자 응답:	지원되지 않는 외부 프로시저 모듈은 사용하지 마십시오.



EP_13083	<b>&lt;외부 프로시저 변환&gt;: 외부 모듈 &lt;모듈: 외부 모듈&gt;을(를) 초기화하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	지정된 외부 프로시저의 Init 또는 InitParams가 치명적 오류를 반환했습니다.
사용자 응답:	지정된 외부 프로시저의 Init 또는 InitParams 메서드의 코드를 확인하고 치명적 오류를 수정하십시오. 세션 로그에서 외부 프로시저가 기록한 관련 메시지를 읽으십시오.
EP_13084	<b>데이터 변환 오류입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 프로시저 변환의 문자열 포트를 외부 프로시저의 날짜/시간 입력 포트로 변환할 수 없습니다. 문자열이 기본 날짜 형식(MM/DD/YYYY HH24:MI:SS)이 아닙니다.
사용자 응답:	TO_DATE와 적절한 형식 문자열을 사용하여 문자열을 날짜로 변환하십시오.
설명:	통합 서비스가 외부 프로시저의 날짜/시간 출력 포트의 데이터를 외부 프로시저 변환의 문자열 포트로 변환할 수 없습니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 변환 포트를 날짜/시간으로 변경하십시오.
EP_13089	<b>초기화 매개 변수를 생성자 매개 변수에 대해 올바른 데이터 유형으로 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	외부 프로시저 변환에 대한 초기화 속성 탭에서 통합 서비스가 외부 프로시저의 생성자에 대한 COM 데이터 유형으로 변환할 수 없는 매개 변수를 지정했습니다. 통합 서비스는 외부 프로시저의 생성자를 호출하기 전에 외부 프로시저 변환의 초기화 매개 변수를 필요한 COM 데이터 유형으로 변환하려고 합니다.
사용자 응답:	외부 프로시저 변환의 초기화 속성 탭에서 매개 변수를 수정하십시오. 통합 서비스가 생성자에 대해 필요한 COM 데이터 유형으로 변환할 수 있는 값을 입력하십시오.
EP_13103	<b>&lt;외부 프로시저 변환&gt;: 외부 프로시저 &lt;외부 프로시저&gt;에서 치명적 오류를 반환했습니다.</b>
설명:	지정된 외부 프로시저에서 치명적 오류를 반환했습니다.
사용자 응답:	지정된 외부 프로시저의 코드를 확인하고 치명적 오류를 수정하십시오. 세션 로그에서 외부 프로시저가 기록한 관련 메시지를 읽으십시오.
EP_13124	<b>&lt;외부 프로시저 변환&gt;: 외부 모듈 &lt;모듈: 외부 모듈&gt;을(를) 초기화하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	지정된 외부 프로시저의 Init 또는 InitParams가 치명적 오류를 반환했습니다.
사용자 응답:	지정된 외부 프로시저의 Init 또는 InitParams 메서드의 코드를 확인하고 치명적 오류를 수정하십시오. 세션 로그에서 외부 프로시저가 기록한 관련 메시지를 읽으십시오.
EP_13261	<b>치명적 오류: 활성 사용자 지정 변환에 대해 변환 범위가 ROW가 아니거나 데이터 액세스 모드가 ARRAY인 경우 통과 포트를 설정해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 변환 범위가 트랜잭션이거나 모든 입력이고 데이터 액세스 모드가 행 기반일 때 INFA_CTSetPassThruPort() 함수를 사용합니다.
사용자 응답:	변환 범위를 행으로 변경하십시오.
설명:	활성 사용자 지정 변환의 프로시저 코드는 INFA_CTSetPassThruPort() 함수를 사용하고 데이터 액세스 모드는 배열 기반입니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 배열 기반 모드 데이터 처리 함수를 사용하여 모든 출력 포트에 대한 데이터를 설정하십시오. INFA_CTSetPassThruPort() 함수를 사용하지 마십시오.

EP_13262	<b>치명적 오류: 활성 사용자 지정 변환에 대해 변환 범위가 ROW가 아니거나 데이터 액세스 모드가 ARRAY인 경우 기본 행 전략을 통과로 설정해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 변환 범위가 트랜잭션이거나 모든 입력이고 데이터 액세스 모드가 행 기반일 때 INFA_CTSetRowStrategy() 함수를 사용하여 통과할 기본 행 전략을 정의합니다.
사용자 응답:	변환 범위를 행으로 변경하십시오.
설명:	활성 사용자 지정 변환의 프로시저 코드는 INFA_CTSetRowStrategy() 함수를 사용하여 통과할 기본 행 전략을 정의하고 데이터 액세스 모드는 배열 기반입니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 INFA_CTASetRowStrategy() 함수를 사용하여 통과할 기본 행 전략을 정의하십시오.
EP_13263	<b>치명적 오류: 데이터 액세스 모드가 ARRAY가 아닌 경우 INFA_CTASetInputErrorRow를 호출해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 INFA_CTASetInputErrorRowM() 또는 INFA_CTASetInputErrorRowU() 함수를 사용하고 데이터 액세스 모드는 행 기반입니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 INFA_CTASetInputErrorRowM() 또는 INFA_CTASetInputErrorRowU() 함수를 제거하십시오. 대신 입력 행 알림 함수에서 INFA_ROWERROR를 반환하여 특정 입력 행에 오류가 있는 통합 서비스를 알릴 수 있습니다.
EP_13264	<b>치명적 오류: inputRowNotification 외부에서 INFA_CTGetRowStrategy를 호출해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 p_<proc_name>_inputRowNotification() 함수가 아닌 함수에서 INFA_CTGetRowStrategy() 함수를 사용합니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 p_<proc_name>_inputRowNotification() 함수에서 INFA_CTGetRowStrategy() 함수만 사용하십시오.
EP_13265	<b>치명적 오류: 데이터 액세스 모드가 ARRAY인 경우 INFA_CTGetRowStrategy를 호출해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 데이터 액세스 모드가 배열 기반일 때 INFA_CTGetRowStrategy() 함수를 사용합니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 INFA_CTASetRowStrategy() 함수를 사용하여 기본 행 전략을 가져오십시오.
EP_13266	<b>치명적 오류: 변환 범위가 ROW인 경우 inputRowNotification 외부에서 INFA_CTOutputNotification을 호출해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 변환 범위가 행일 때 p_<proc_name>_inputRowNotification() 함수가 아닌 함수에서 INFA_CTOutputNotification() 함수를 사용합니다.
사용자 응답:	변환 범위를 트랜잭션 또는 모든 입력으로 변경하십시오.
EP_13267	<b>치명적 오류: OutputNotification에 올바르지 않은 블록 크기를 설정했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 INFA_CTASetNumRowsInBlock() 함수를 사용하여 블록의 행 수를 설정합니다. 그러나 행 수가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 INFA_CTASetNumRowsInBlock() 함수의 nRows 인수에 대한 값이 0보다 크고 INFA_CTASetOutputRowMax() 함수에서 반환한 값보다 작거나 같은지 확인하십시오.

EP_13268	<b>치명적 오류: 런타임에 INFA_CTASetOutputNumRowsMax를 호출해서는 안 됩니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드에 알림 함수의 INFA_CTASetOutputNumRowMax() 함수가 있습니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 초기화 함수에서 INFA_CTASetOutputNumRowMax() 함수만 사용하십시오.
EP_13269	<b>치명적 오류: INFA_CTASetOutputNumRowsMax에 올바르지 않은 블록 크기를 전달하고 있습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 프로시저 코드는 INFA_CTASetOutputNumRowMax() 함수를 사용하지만 nRowsMax 인수가 올바르지 않은 숫자입니다.
사용자 응답:	프로시저 코드를 편집하고 nRowsMax가 양수인지 확인하십시오.
EP_13270	<b>치명적 오류: 다운스트림 변환에서 치명적 오류가 발생했습니다. 세션 로그를 참조하십시오.</b>
설명:	사용자 지정 변환의 변환 다운스트림에서 치명적 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	다른 오류 메시지는 세션 로그를 읽으십시오.

## EB 메시지

ESSBASEWRT_203044	<b>오류 로그 파일 디렉터리 작성에 실패했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 세션 수준에서 오류 로그 파일 디렉터리를 작성하는 데 실패했습니다. 오류 로그 파일 디렉터리가 올바르지 않습니다. 또는 세션 수준에서 오류 로그 파일 디렉터리가 누락되었습니다.
사용자 응답:	오류 로그 파일 디렉터리 속성에 지정된 경로 및 로그 파일 이름을 확인하십시오.

## EXP 메시지

EXP_19007	<b>Date 함수 오류입니다.</b>
설명:	날짜 함수에 올바르지 않은 인수를 입력했습니다.
사용자 응답:	함수 구문을 확인하고 올바른 인수를 입력하십시오.
EXP_19108	<b>통합 서비스에서 날짜 형식 &lt;날짜 형식 문자열&gt;의 구문을 분석하지 못했습니다.</b>
설명:	날짜 함수에 올바르지 않은 날짜 형식을 입력했습니다.
사용자 응답:	함수 구문을 확인하고 올바른 날짜 형식 문자열을 입력하십시오.

EXP_19138	<b>통합 서비스에서 날짜 형식 &lt;날짜 형식의 단위 부분&gt;의 구분을 분석하지 못했습니다.</b>
설명:	날짜 함수에 날짜 형식을 입력했습니다. 날짜 형식 문자열의 일부가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	함수 구문을 확인하고 올바른 날짜 형식 문자열을 입력하십시오.
EXP_19145	<b>날짜 값 문자열 &lt;날짜 형식 문자열&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	TO_DATE 함수에 입력한 문자열 인수가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	함수 구문을 확인하고 올바른 문자열 인수를 입력하십시오.
EXP_19160	<b>버전 API &lt;함수 이름&gt;을(를) 모듈 &lt;모듈 이름&gt;에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_GetPluginVersion 함수를 구현하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 구현 파일에 함수를 구현해야 합니다.
EXP_19161	<b>버전 API &lt;함수 이름&gt;(모듈 &lt;모듈 이름&gt;의 API)에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_GetPluginVersion이 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 플러그 인 버전이 사용자 지정 함수 API 버전과 호환되도록 구성하지 않았습니다. 사용자 지정 함수 API 버전에는 주 릴리스 번호, 부 릴리스 번호 및 8.0.0과 같은 패치 번호가 포함됩니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_GetPluginVersion의 플러그 인 버전이 사용자 지정 함수 API 버전과 호환되도록 구성해야 합니다.
EXP_19162	<b>모듈 &lt;모듈 이름&gt; 인터페이스 버전 &lt;버전 번호&gt;이(가) 프레임워크 버전 &lt;버전 번호&gt;과(와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 플러그 인 버전이 사용자 지정 함수 API 버전과 호환되도록 구성하지 않았습니다. 사용자 지정 함수 API 버전에는 주 릴리스 번호, 부 릴리스 번호 및 8.0.0과 같은 패치 번호가 포함됩니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_GetPluginVersion의 플러그 인 버전이 사용자 지정 함수 API 버전과 호환되도록 구성해야 합니다.
EXP_19163	<b>모듈 API &lt;함수 이름&gt;을(를) 모듈 &lt;모듈 이름&gt;에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_ModuleGetUserInterface 함수를 구현하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 구현 파일에 함수를 구현해야 합니다.
EXP_19164	<b>모듈 API &lt;함수 이름&gt;(모듈 &lt;모듈 이름&gt;의 API)에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_GetPluginVersion 함수에서 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
EXP_19165	<b>&lt;함수 이름&gt;의 모듈을 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 module_init이 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.

설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.
EXP_19166	<b>유효성 검사 API &lt;함수 이름&gt;을(를) 모듈 &lt;모듈 이름&gt;에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface를 구현하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 구현 파일에 함수를 구현해야 합니다.
EXP_19167	<b>함수 API &lt;함수 이름&gt;을(를) 모듈 &lt;모듈 이름&gt;에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface를 구현하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 구현 파일에 함수를 구현해야 합니다.
EXP_19168	<b>인스턴스 API &lt;함수 이름&gt;을(를) 모듈 &lt;모듈 이름&gt;에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface를 구현하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 구현 파일에 함수를 구현해야 합니다.
EXP_19169	<b>&lt;함수 이름&gt;의 모듈 초기화를 취소하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 module_deinit이 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.
EXP_19170	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 유효성 검사 인터페이스를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_ValidateGetUserInterface에서 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
EXP_19171	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 함수 인터페이스를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_FunctionGetUserInterface에서 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
EXP_19172	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 함수 인스턴스 인터페이스를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface에서 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
EXP_19173	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 함수를 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 function_init이 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.

EXP_19174	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 함수의 초기화를 취소하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 <code>function_deinit</code> 이 <code>INFA_FAILURE</code> 를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 <code>INFA_SUCCESS</code> 를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.
EXP_19175	<b>&lt;함수 이름&gt;의 함수 유효성 검사를 수행하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 유효성 검사 API에서 <code>INFA_FAILURE</code> 를 반환하도록 구성해야 합니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 <code>INFA_SUCCESS</code> 를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 사용자 지정 함수에 대해 올바르지 않은 데이터 유형을 지정했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 사용자 지정 함수에 대해 올바른 반환 데이터 유형을 지정해야 합니다.
EXP_19176	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 프로세스 행 API를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 <code>INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface</code> 의 프로세스 행에 포인터를 설정하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 <code>INFA_EXPR_FunctionInstanceGetUserInterface</code> 의 프로세스 행에 포인터를 설정해야 합니다.
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 프로세스 행을 구현하지 않았습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 구현 파일에 함수를 구현해야 합니다.
EXP_19177	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 함수 인스턴스를 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 <code>fnInstance_init</code> 이 <code>INFA_FAILURE</code> 를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 <code>INFA_SUCCESS</code> 를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.
EXP_19178	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 함수 인스턴스 초기화를 취소하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 <code>fnInstance_deinit</code> 이 <code>INFA_FAILURE</code> 를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 <code>INFA_SUCCESS</code> 를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.
EXP_19179	<b>반환 값에 지정된 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 사용자 지정 함수에 대해 올바르지 않은 데이터 유형을 지정했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 사용자 지정 함수에 대해 올바른 반환 데이터 유형을 지정해야 합니다.

EXP_19180	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;에 대해 실패한 프로세스 행입니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 프로세스 행에서 INFA_FAILURE를 반환하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수에서 INFA_SUCCESS를 반환하도록 구성해야 합니다.
설명:	추가 오류 메시지에 지정된 이유로 인해 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 함수 구문을 수정해야 할 수 있습니다.
EXP_19181	<b>&lt;함수 이름&gt;에 대한 유효성 검사 함수를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	사용자 지정 함수 개발자가 다음 함수 중 하나 이상을 구현하지 않았습니다. validateFunction, getFunctionDescription, getFunctionPrototype 및 DestroyString.
사용자 응답:	사용자 지정 함수 개발자가 이 함수를 구현했는지 확인해야 합니다.
EXP_19182	<b>사용자 정의 함수 &lt;사용자 정의 함수&gt;에 순환 종속성이 있습니다. 호출 스택이 &lt;호출 스택&gt;입니다.</b>
설명:	지정된 사용자 정의 함수가 식 구문의 자기 자신 참조를 포함합니다. 또는 사용자 정의 함수에 사용자 정의 함수를 참조하는 다른 사용자 정의 함수가 있습니다.
사용자 응답:	사용자 정의 함수가 자기 자신 또는 오류 메시지에 지정된 사용자 정의 함수를 참조하는 다른 사용자 정의 함수를 참조하지 않도록 사용자 정의 함수를 수정하십시오.
EXP_19183	<b>사용자 정의 함수 &lt;사용자 정의 함수&gt;에서 집계 함수를 사용합니다.</b>
설명:	지정된 사용자 정의 함수가 구문의 집계 함수를 포함합니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	함수 구문에서 집계 함수를 제거하십시오.
EXP_19185	<b>사용자 정의 함수 &lt;사용자 정의 함수&gt;을(를) 컴파일하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 사용자 정의 함수의 유효성을 검사할 수 없습니다.
사용자 응답:	사용자 정의 함수를 편집하고 함수 구문이 올바른지 확인하십시오. 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
EXP_19186	<b>&lt;&lt;치명적 식 오류: 사용자 정의 함수&gt;&gt; &lt;토큰&gt;: &lt;오류 메시지&gt;입니다. &lt;하위 식&gt;.</b>
설명:	사용자 정의 함수의 식을 평가하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. 예를 들어 통합 서비스가 저장 프로시저를 호출하지만 데이터베이스에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
EXP_19187	<b>&lt;&lt;식 오류: 사용자 정의 함수&gt;&gt; &lt;토큰&gt;: &lt;오류 메시지&gt;. &lt;하위 식&gt;.</b>
설명:	전체 자릿수가 너무 작아 통합 서비스에서 피연산자 값을 잘랐습니다. 오류 메시지에서 이 오류에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다.
사용자 응답:	전체 자릿수를 늘리십시오.
설명:	정수 값에 데이터 오버플로우가 발생했습니다.
사용자 응답:	데이터 값에서 오버플로우를 확인하십시오. 오류 메시지에서 이 오류에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다.
EXP_19188	<b>&lt;&lt;식 경고: 사용자 정의 함수&gt;&gt; &lt;토큰&gt;: &lt;오류 메시지&gt;입니다. &lt;하위 식&gt;.</b>
설명:	COM 및 Informatica 데이터 유형 간 변환하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. 외부 프로시저가 올바르지 않은 변환을 시도했거나 데이터 오버플로우가 발생했습니다.

사용자 응답:	세션 로그에서 데이터 오버플로우 또는 올바른지 않은 데이터 유형 변환과 관련된 메시지를 확인하십시오. 데이터가 오버플로우된 경우 외부 프로시저 또는 매핑을 변경하여 데이터를 수용하십시오. 그렇지 않으면 외부 프로시저가 올바른 데이터 유형 변환을 사용하는지 확인하십시오.
EXP_19189	<b>사용자 정의 함수 &lt;사용자 정의 함수&gt;의 메타데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 또는 PowerCenter 클라이언트가 지정된 사용자 정의 함수의 메타데이터를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 연결을 닫고 다시 연결하십시오. 세션을 다시 실행하십시오. 존재하지 않는 사용자 정의 함수를 사용하려고 하지는 않는지 확인하십시오.
EXP_19190	<b>오류: 사용자 정의 함수 &lt;사용자 정의 함수&gt;의 인수가 일치하지 않습니다.</b>
설명:	사용자 정의 함수의 인수 수가 필요한 인수 수와 일치하지 않습니다. 사용자 정의 함수에 인수가 너무 많거나 너무 적을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 인수 수가 포함되도록 사용자 정의 함수 구문을 편집하십시오.
EXP_19191	<b>식의 인수 이름은 x 또는 X로 시작해야 합니다.</b>
설명:	식의 인수 이름이 잘못되었습니다. Java 식의 인수 이름은 x 또는 X로 시작해야 합니다.
사용자 응답:	인수 이름을 바꾸십시오.
EXP_19192	<b>인수 수가 너무 큼니다.</b>
설명:	인수 이름의 수가 너무 큼니다. 수가 정수 값에서 저장할 수 있는 것보다 큼니다.
사용자 응답:	식의 인수 수를 줄이십시오.
EXP_19193	<b>인수 이름에서 인수 인덱스를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	인수 이름 또는 식의 이름을 작성했지만 인수의 이름을 올바르게 지정하지 않았습니다. 식의 인수 이름은 x 또는 X로 시작해야 하고 뒤에 1에서 시작하는 정수(인덱스)가 있어야 합니다. 식의 모든 인수는 x1, x2 및 x3과 같이 순차적으로 인덱싱되어야 합니다.
사용자 응답:	인수 이름을 바꾸십시오.
EXP_19194	<b>인수 인덱스 &lt;인덱스 번호&gt;이(가) 필요한 식의 인수 수 &lt;숫자&gt;을(를) 초과합니다.</b>
설명:	식이 식에서 필요한 인수 수보다 더 큰 인덱스가 있는 인수를 포함하고 있습니다. 예를 들어 인수 두 개를 가진 식을 작성했지만 식에서 인수 이름 x3를 사용했습니다. 대신 식에서 x1 및 x2를 사용해야 합니다.
사용자 응답:	식을 호출할 때 식에 올바른 인수 숫자를 사용하십시오.
EXP_19195	<b>오류: 호출 불가 사용자 정의 함수 &lt;사용자 정의 함수&gt;이(가) 식에서 직접 호출되었습니다.</b>
설명:	식에 호출할 수 없는 사용자 정의 함수가 포함되어 있습니다. 식 구문에 사용자 정의 함수를 수동으로 입력했을 수 있습니다. 또는 식에 호출 불가로 수정한 사용자 정의 함수가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	사용자 정의 함수를 호출 가능으로 편집하십시오. 또는 식에서 사용자 정의 함수를 제거하십시오.
EXP_19197	<b>오류: Designer에서 함수 &lt;함수 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다. 함수 이름이 잘못되었을 수 있습니다.</b>
설명:	식에 함수 이름이 잘못된 함수가 포함되어 있습니다.



사용자 응답:	함수 이름이 올바른지 확인하십시오.
EXP_20010	<b>통합 서비스에서 날짜 형식 &lt;날짜 형식&gt;의 구문을 분석하지 못했습니다. 초 이상의 형식이 필요합니다.</b>
설명:	SYSTIMESTAMP 함수에 올바른지 않은 날짜 형식을 입력했습니다.
사용자 응답:	함수 구문을 확인하고 올바른 날짜 형식을 입력하십시오.
EXP_20011	<b>Date 함수 오류입니다. 초 이상의 형식이 필요합니다.</b>
설명:	변수 포트가 SYSTIMESTAMP 함수에 올바른지 않은 날짜 형식을 제공했습니다.
사용자 응답:	변수 포트를 확인하고 올바른 날짜 형식을 제공하는지 확인하십시오.

## EXPFN 메시지

EXPFN_34016	<b>변환에 올바르지 않은 숫자가 전달되었습니다.</b>
설명:	CONVERT_BASE로 변환하려는 숫자의 값이 소스 기준값에서 표현될 수 없습니다. 예를 들어 소스 기준값은 2이고 입력 값은 123입니다. 입력 값은 0 또는 1만 포함할 수 있습니다.
사용자 응답:	입력 값이 소스 기준에서 표현될 수 있는지 확인하십시오.
EXPFN_34017	<b>10진수 기준으로 숫자를 변환하지 못했습니다.</b>
설명:	CONVERT_BASE에 대한 입력 값이 값을 10 표기법 기수로 변환하는 데 허용된 최대 값보다 큼니다.
사용자 응답:	모든 입력 값이 10 표기법 기수로 변환될 수 있는지 확인하십시오.

## 제 8 장

# F 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [FEXP 메시지, 130](#)
- [FR 메시지, 131](#)
- [FTP 메시지, 139](#)

## FEXP 메시지

FEXP_87001	<b>&lt;파일 이름&gt; 파일을 여는 중 다음 시스템 오류가 발생했습니다. &lt;오류 번호&gt;: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	시스템 오류 때문에 통합 서비스에서 FastExport 출력 파일 또는 제어 파일을 열 수 없습니다. 예를 들어 출력 파일이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	파일이 있고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
FEXP_87004	<b>프로세스 &lt;ID 번호&gt;이(가) 종료되었습니다. 오류 &lt;FastExport 오류 코드&gt;이(가) 발생했기 때문입니다.</b>
설명:	표시된 오류 때문에 Teradata FastExport 프로세스가 종료되었습니다.
사용자 응답:	FastExport 오류를 수정하고 세션을 다시 시작하십시오.
FEXP_87005	<b>&lt;ID 번호&gt; 프로세스가 신호 &lt;번호&gt;을(를) 받아 종료되었습니다.</b>
설명:	표시된 작업 신호 때문에 Teradata FastExport 프로세스가 실패했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하고 세션을 다시 시작하십시오.
FEXP_87009	<b>프로세스 &lt;ID 번호&gt;을(를) 생성하는 중 다음 시스템 오류가 발생했습니다. &lt;오류 번호&gt;: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	표시된 오류 때문에 통합 서비스가 FastExport 프로세스를 시작할 수 없습니다. 예를 들어 시스템이 오버로드되었거나 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하고 세션을 다시 시작하십시오.
FEXP_87015	<b>출력 파일을 읽는 중 다음 시스템 오류가 발생했습니다. &lt;오류 번호&gt;: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	시스템 오류 때문에 통합 서비스가 FastExport 출력 파일에서 데이터를 읽을 수 없습니다. 예를 들어 출력 파일이 손상되었을 수 있습니다.

사용자 응답:	출력 파일이 있고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
FEXP_87016	<b>예기치 않은 데이터를 받았습니다.</b>
설명:	FastExport 출력 파일을 구문 분석하는 중 통합 서비스가 잘못된 문자를 발견했습니다.
사용자 응답:	출력 파일에 잘못된 문자는 없는지 확인하십시오.
FEXP_87017	<b>예기치 않은 EOF를 받았습니다.</b>
설명:	FastExport 출력 파일을 구문 분석하는 중 통합 서비스에서 예기치 않은 EOF(End-of-File) 문자를 발견했습니다.
사용자 응답:	출력 파일이 비어 있지 않은지 확인하십시오.
FEXP_87018	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 닫는 중 다음 시스템 오류가 발생했습니다. &lt;오류 번호&gt;: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	시스템 오류 때문에 통합 서비스가 FastExport 출력 파일 또는 제어 파일을 닫을 수 없습니다. 예를 들어 출력 파일이 더 이상 존재하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	파일이 있는지 확인하십시오.
FEXP_87024	<b>행 번호 &lt;행 번호&gt;(코드 페이지 맵 파일 &lt;파일 이름&gt;)에 문제가 있습니다. 파일에 지정한 파일 형식을 확인하십시오.</b>
설명:	fexpcodepagemapfile.dat 파일의 행 번호에서 올바른 형식을 사용하지 않습니다. 각 행은 맨 앞에 느낌표(!)를 입력하여 설명을 표시하거나, 단일 행에서 다음 형식의 이름을 입력하여 PowerCenter 코드 페이지를 Teradata 문자 집합에 할당해야 합니다. <PowerCenter_code_page>=<Teradata_character_set>.  행은 공백 또는 탭 문자로만 구성될 수 없습니다.
사용자 응답:	지정된 행 번호가 올바른 형식을 사용하도록 파일을 수정하십시오.
FEXP_87026	<b>통합 서비스에서 일부 세션 특성의 값을 가져오려고 할 때 시스템 오류가 발생했습니다. [{0}]</b>
설명:	표시된 오류 때문에 Teradata FastExport 프로세스가 FastExport 세션의 통합 서비스에서 세션 특성의 값을 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하고 세션을 다시 시작하십시오.

## FR 메시지

FR_3000	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 여는 중 오류가 발생했습니다. 운영 체제 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	세션 속성에 지정된 파일 이름이 잘못되었습니다. 파일이 없을 때 운영 체제 오류가 표시됩니다.

사용자 응답:	워크플로우 관리자의 세션 속성에서 파일 이름을 수정하십시오.  Metadata Manager에서 패키지화된 리소스를 로드하는 경우 PowerCenter 통합 서비스 프로세스 속성 \$PMSourceFileDir의 값을 확인하십시오. Metadata Manager는 IME 파일의 패키지화된 리소스에 대한 변환된 메타데이터를 \$PMRootDir/SrcFiles 디렉터리에 저장합니다. \$PMSourceFileDir 속성이 \$PMRootDir/SrcFiles로 설정되지 않은 경우 Metadata Manager가 IME 파일을 찾을 수 없습니다.
FR_3002	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 읽는 중 오류가 발생했습니다. 운영 체제 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	운영 체제 오류 번호가 이 메시지와 함께 표시됩니다. 필요한 경우 운영 체제 설명서에서 적절한 작업을 참조하십시오.
FR_3013	<b>필드 구분자 문자열을 설정하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 필드 구분 기호를 식별하지 못했습니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FR_3015	<b>경고! 행 &lt;행 ID&gt;, 필드 &lt;이름&gt;: 데이터가 잘렸습니다.</b>
설명:	데이터가 필드 길이보다 길어서(구분자로 분리된 파일만) 통합 서비스가 데이터를 잘라야 합니다.
사용자 응답:	데이터 잘림을 방지하려면 필드 길이를 적절히 늘리십시오.
FR_3016	<b>레코드 길이 &lt;레코드 ID&gt;이(가) 순차 정렬 버퍼 길이 &lt;숫자&gt;(문자열)의 버퍼 길이)보다 깁니다.</b>
설명:	버퍼 길이가 부족합니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 순차 정렬 버퍼 길이 설정을 늘리십시오. 레코드 길이는 늘어나야 할 순차 정렬 버퍼 길이 크기에 미치지 못할 수 있습니다. 소스 데이터 파일을 확인하십시오.
FR_3023	<b>FTP 연결을 여는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션에 잘못된 FTP 연결을 지정했습니다. 잘못된 사용자 이름 또는 암호를 사용했을 수 있습니다. 또는 FTP 서버가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 올바른 FTP 연결이 지정되었는지 확인하고 해당 FTP 연결을 수동으로 테스트하십시오.
FR_3024	<b>원격 파일을 전송하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	FTP를 사용하여 존재하지 않는 파일을 전송하려고 했습니다.
사용자 응답:	파일이 있고 올바른 철자를 사용했는지 확인하십시오.
설명:	원격 파일에 액세스할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	FTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FR_3029	<b>구분자로 분리된 파일 특성 오류: 이스케이프 문자는 따옴표 문자와 달라야 합니다.</b>
설명:	구분자로 분리된 플랫폼 파일 소스의 선택적 따옴표와 이스케이프 문자에 동일한 따옴표 문자를 지정했습니다.

사용자 응답:	다른 이스케이프 또는 따옴표 문자를 지정하십시오.
FR_3030	<b>구분자로 분리된 파일 특성 오류: 구분자에는 따옴표 문자를 포함할 수 없습니다.</b>
설명:	구분자 중 하나가 선택된 따옴표 문자입니다.
사용자 응답:	따옴표 문자가 아닌 구분자를 지정하십시오.
FR_3031	<b>구분자로 분리된 파일 특성 오류: 구분자에는 이스케이프 문자를 포함할 수 없습니다.</b>
설명:	구분자 중 하나가 지정된 이스케이프 문자입니다.
사용자 응답:	이스케이프 문자가 아닌 구분자를 지정하십시오.
FR_3032	<b>구분자로 분리된 파일 특성 오류: 구분자를 하나 이상 지정해야 합니다.</b>
설명:	구분자를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	구분자를 지정하십시오.
FR_3033	<b>구분자로 분리된 파일 판독기: 경고! 열 &lt;열 이름&gt;(&lt;파일 이름&gt; 파일)에 일치하는 따옴표 문자가 누락되었습니다. 해당 열의 행 끝까지 읽는 중입니다.</b>
설명:	지정된 열에 달는 따옴표가 누락되었습니다.
사용자 응답:	파일을 검토하고 적절한 위치에 달는 따옴표 문자를 추가하십시오.
FR_3034	<b>구분자로 분리된 파일 판독기: 경고! 열 &lt;열 이름&gt;(&lt;파일 이름&gt; 파일)의 달는 따옴표 뒤에 있는 추가 문자를 건너뛰었습니다.</b>
설명:	지정된 열의 달는 따옴표 구분자 뒤에 추가 문자가 있습니다. 통합 서비스가 추가 문자를 읽지 않았습니다.
사용자 응답:	소스 파일을 살펴 보고 건너뀀 문자가 열의 일부로 쓰이려고 했는지 확인하십시오. 열의 일부로 쓰이려고 했다면 파일을 소스 분석기로 다시 가져오십시오.
FR_3035	<b>NULL 파일을 여는 중 오류가 발생했습니다. 운영 체제 오류 메시지입니다.</b>
설명:	소스 파일에서 읽는 중 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FR_3036	<b>오류: 이스케이프 문자 &lt;이스케이프 문자 값&gt;이(가) ASCII 데이터 이동 모드의 Latin1 코드 페이지에 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되도록 구성했습니다. 파일 소스 코드 페이지는 Latin1이고 Latin1 코드 페이지에서 올바르지 않은 파일 소스에 대한 이스케이프 문자를 선택했습니다.
사용자 응답:	Latin1 코드 페이지에서 올바른 이스케이프 문자를 선택하십시오.
FR_3037	<b>오류: 필드 구분자 문자열에 ASCII 데이터 이동 모드의 Latin1 코드 페이지에 없는 문자 &lt;구분자 값&gt;이(가) 하나 이상 있습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되도록 구성했습니다. 파일 소스 코드 페이지는 Latin1이고 Latin1 코드 페이지에서 올바르지 않은 파일 소스에 대한 구분자를 선택했습니다.
사용자 응답:	Latin1 코드 페이지에서 올바른 구분자를 선택하십시오.

FR_3038	<b>오류: 이스케이프 문자 &lt;이스케이프 문자 값&gt;은(는) UNICODE 데이터 이동 모드의 현재 파일 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 유니코드 모드로 실행되도록 구성했고 파일 소스 코드 페이지에 대해 올바르게 않은 파일 소스에 대한 이스케이프 문자를 선택했습니다.
사용자 응답:	소스 코드 페이지에서 올바른 이스케이프 문자를 선택하십시오.
FR_3039	<b>오류: 필드 구분자 문자열에 있는 하나 이상의 문자 &lt;구분자 값&gt;은(는) UNICODE 데이터 이동 모드의 현재 파일 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 유니코드 모드로 실행되도록 구성했고 파일 소스 코드 페이지에 대해 올바르게 않은 파일 소스에 대한 구분자를 선택했습니다.
사용자 응답:	소스 코드 페이지에서 올바른 구분자를 선택하십시오.
FR_3041	<b>오류: &lt;코드 페이지 이름&gt;은(는) 구분자로 분리된 플랫폼 파일에 대해 올바르게 않은 코드 페이지입니다.</b>
설명:	선택한 코드 페이지가 구분자로 분리된 플랫폼 파일 형식에 대해 올바르게 않습니다.
사용자 응답:	구분자로 분리된 플랫폼 파일에 대해 올바른 코드 페이지를 선택하십시오.
FR_3043	<b>오류: ASCII 데이터 이동 모드에서는 EBCDIC 기반 다중 바이트 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;을(를) 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되도록 구성했고 파일 소스에 대해 EBCDIC 기반 다중 바이트 코드 페이지를 선택했습니다.
사용자 응답:	데이터에 EBCDIC 기반 다중 바이트 코드 페이지가 필요한 경우 통합 서비스를 유니코드 모드로 실행하십시오. 그렇지 않으면 소스에 대해 올바른 코드 페이지를 선택하십시오.
FR_3045	<b>오류: &lt;코드 페이지 ID&gt; 코드 페이지를 찾을 수 없습니다. 먼저 설치하십시오.</b>
설명:	통합 서비스가 지정한 코드 페이지를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	올바른 코드 페이지를 설치하십시오.
FR_3046	<b>오류! 데이터 &lt;문자열 데이터&gt;(고정 너비 파일 &lt;파일 이름&gt;)이(가) 필드 &lt;필드 이름&gt;의 고정 너비 경계에서 끝나지 않습니다.</b>
설명:	다중 바이트 데이터가 이 열의 고정 너비 경계에 맞지 않습니다.
사용자 응답:	필드가 올바르게 맞도록 필드 너비를 변경하거나 열을 공백으로 채우십시오.
FR_3047	<b>오류: &lt;코드 페이지 이름&gt;은(는) 고정 너비 플랫폼 파일에 대해 올바르게 않은 코드 페이지입니다.</b>
설명:	선택한 코드 페이지가 고정 너비 파일에 대해 올바르게 않습니다.
사용자 응답:	고정 너비 파일에 대해 올바른 코드 페이지를 선택하십시오.
FR_3048	<b>오류: Null 문자 &lt;Null 문자 값&gt;은(는) 유니코드 데이터 이동 모드의 현재 파일 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	지정한 Null 문자가 소스 플랫폼 파일 코드 페이지에서 올바르게 않습니다.
사용자 응답:	소스 플랫폼 파일 코드 페이지에서 올바른 Null 문자를 사용하십시오.

FR_3049	<b>오류: Null 문자 &lt;Null 문자 값&gt;이(가) ASCII 데이터 이동 모드의 Latin1 코드 페이지에 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되도록 구성했고 Latin1 코드 페이지에서 올바르지 않은 Null 문자를 지정했습니다.
사용자 응답:	Latin1 코드 페이지에서 올바른 Null 문자를 지정하십시오.
FR_3050	<b>오류: &lt;코드 페이지 이름&gt;은(는) 고정 너비 VSAM 파일에 대해 올바르지 않은 코드 페이지입니다.</b>
설명:	선택한 코드 페이지가 VSAM 파일에 대해 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	VSAM 파일에 대해 올바른 코드 페이지를 선택하십시오.
FR_3051	<b>오류: 이진 Null 문자 &lt;Null 문자 값&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 10진수 값이 0~255 사이에 있지 않습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 Null 문자 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	0~255 사이의 Null 문자 값을 지정하십시오.
FR_3053	<b>오류! 데이터 &lt;문자열 데이터&gt;(고정 너비 파일 &lt;파일 이름&gt;)이(가) &lt;레코드 간 건너뛰 바이트 수&gt;의 고정 너비 경계에서 끝나지 않습니다. 다음 행/레코드도 오류가 됩니다.</b>
설명:	레코드 간 건너뛰 바이트 수는 0보다 커야 합니다. 레코드 간 건너뛰 바이트 수가 0보다 큰 경우 이러한 바이트에서 정렬 오류가 발생합니다. 레코드 데이터는 이러한 건너뛰 바이트의 고정 너비 경계에서 끝나지 않습니다.
사용자 응답:	행/레코드 간 건너뛰 바이트 수 설정 및 데이터를 수정하십시오.
FR_3054	<b>오류! 반복되지 않는 이진 Null 필드에 남은 데이터 &lt;문자열 데이터&gt;(고정 너비 파일 &lt;파일 이름&gt;)이(가) 필드 &lt;필드 이름&gt;의 고정 너비 경계에서 끝나지 않습니다.</b>
설명:	반복되지 않는 이진 Null 필드에 남은 데이터가 해당 필드의 고정 너비 경계에서 끝나지 않습니다.
사용자 응답:	데이터 및/또는 고정 너비 설정을 수정하십시오.
FR_3056	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에서 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 기록된 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
FR_3057	<b>오류: 고정 너비 플랫 파일 또는 고정 너비 VSAM 파일에 충분한 데이터가 없습니다. 행 데이터는 &lt;행 데이터&gt;입니다.</b>
설명:	비순차 정렬 데이터가 너무 작습니다. 표시된 데이터는 레코드 간 후행 바이트를 포함한 행입니다.
사용자 응답:	데이터의 길이가 올바르고 행 간 바이트가 소스 파일 옵션과 일치하는지 확인하십시오.
FR_3058	<b>COBOL 파일을 처리하는 중 오류가 발생했습니다. 입력의 구문을 분석할 수 없습니다[&lt;데이터&gt;의 &lt;위치&gt; 위치에 있는 숫자 문자는 Latin1 코드 페이지에 있어야 함].</b>
설명:	입력 필드에 라틴어 1 코드 페이지에 없는 문자가 포함되어 판독기가 입력 필드를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	라틴어 1 문자 데이터를 포함하도록 입력 필드를 변경하십시오.

FR_3059	<b>레코드 &lt;레코드 이름&gt;(&lt;파일 이름&gt; 파일) 처리 중 오류: 재정의의 집합이 하나 이상 올바르지 않기 때문에 레코드가 올바르지 않습니다. 재정의가 완전한 문자 경계에 있지 않거나 picnum 필드에 변환 오류가 있습니다.</b>
설명:	파일 소스에서 문자의 REDEFINES 문 결과 중 하나 이상이 필드 경계를 초과합니다.
사용자 응답:	오류가 발생한 행을 검사하고 수정하십시오.
설명:	정의가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	REDEFINES 문을 편집하십시오.
FR_3060	<b>레코드 &lt;레코드 이름&gt;(&lt;파일 이름&gt; 파일) 처리 중 오류: 여러 재정의의 해석할 때 위치 &lt;위치 번호, 바이트 오프셋을 행으로 참조함&gt;에서 시프트 상태가 충돌합니다.</b>
설명:	파일 소스에서 다른 REDEFINES 문이 시프트에서 행을 out 상태로 두는 반면 REDEFINES 문 중 하나는 시프트에서 행을 in 상태로 둡니다.
사용자 응답:	오류가 발생한 행을 검사하고 수정하거나 REDEFINES 문을 편집하십시오.
FR_3061	<b>WebSphere MQ 대기열을 여는 중 오류가 발생했습니다. 운영 체제 오류 메시지입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 대기열을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
FR_3064	<b>경고: 파일의 마지막 행이 완료되지 않았습니다.</b>
설명:	고정 너비 파일의 마지막 행에 빈 열이 있습니다. 통합 서비스가 마지막 행을 건너뜁니다.
사용자 응답:	소스 파일의 마지막 행에 올바른 데이터가 있는지 확인하십시오.
FR_3065	<b>&lt;행 번호&gt; 행, &lt;열 이름&gt; 필드: 숫자 &lt;열 데이터&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 행을 건너뛰니다.</b>
설명:	소스 파일의 숫자 열에 문자열 데이터가 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 행을 건너뜁니다.
사용자 응답:	소스 파일의 행에 올바른 데이터가 있는지 확인하십시오.
FR_3066	<b>오류: 날짜 형식 문자열에 ASCII 데이터 이동 모드의 Latin1 코드 페이지에 없는 문자 10진수 값 &lt;숫자&gt;이(가) 하나 이상 있습니다.</b>
설명:	Datetime 열의 날짜 형식 문자열에 7비트 ASCII에 없는 문자가 있습니다.
사용자 응답:	Designer에서 Datetime 열 형식 문자열에 대해 7비트 ASCII 문자를 사용하여 플랫폼 파일 소스 정의를 편집하십시오.
FR_3067	<b>&lt;행 번호&gt; 행, &lt;열 이름&gt; 필드: 날짜 &lt;열 데이터&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 행을 건너뛰니다.</b>
설명:	소스 파일이 Datetime 열에서 올바르지 않은 데이터를 포함합니다. 통합 서비스가 행을 건너뜁니다.
사용자 응답:	소스 파일의 행에 올바른 데이터가 있는지 확인하십시오.
FR_3068	<b>입력한 날짜 형식 &lt;날짜 형식&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



FR_3069	<b>오류: 문자 '&lt;문자&gt;'이(가) 필드 &lt;열 이름&gt;의 구분자 및 1000 단위 구분 기호로 사용됩니다.</b>
설명:	Designer에서 지정된 숫자 열에 대한 파일 구분자 및 1000 단위 구분 기호를 동일한 문자로 지정했습니다.
사용자 응답:	소스 파일에 1000 단위 구분 기호 및 열 구분자를 위한 다른 문자가 있는지 확인하십시오. 소스 분석기에서 소스 정의를 편집하거나 소스 정의를 다시 가져오십시오.
FR_3070	<b>오류: 문자 '&lt;문자&gt;'이(가) 필드 &lt;열 이름&gt;의 소스 구분 기호로 사용됩니다.</b>
설명:	Designer에서 지정된 숫자 열에 대한 파일 구분자 및 소수 구분 기호를 동일한 문자로 지정했습니다.
사용자 응답:	소스 파일에 소수 구분 기호 및 열 구분자를 위한 다른 문자가 있는지 확인하십시오. 소스 분석기에서 소스 정의를 편집하거나 소스 정의를 다시 가져오십시오.
FR_3072	<b>오류: 플랫폼 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 시스템 호스팅 파일에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.  Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 해당 파일이 있는 디렉터리에 대한 읽기 권한을 부여하십시오.
FR_3074	<b>&lt;행 번호&gt; 행에 오류가 발생했습니다. 다중 바이트 문자가 필드 두 개 또는 행 두 개에 걸쳐 있습니다. 레코드를 건너뛵니다.</b>
설명:	고정 너비 파일 소스에서 열의 다중 바이트 문자가 열 두 개에 걸쳐 있습니다. 통합 서비스가 행을 건너뛵니다.
사용자 응답:	소스 파일의 행에 올바른 데이터가 있는지 확인하십시오. 또한 소스 파일의 데이터가 소스 정의와 일치하는지 확인하십시오.
FR_3075	<b>오류: 소스 파일 유형은 MQ에 연결된 소스 한정자에 대해 직접적인 유형이어야 합니다.</b>
설명:	소스 파일 유형에 대해 간접을 선택했습니다. 매핑에 연결된 소스 한정자가 있을 때 소스 파일 유형은 직접이어야 합니다.
사용자 응답:	직접을 소스 파일 유형으로 선택하십시오.
FR_3077	<b>치명적 오류: 열 &lt;열 이름&gt;에 손상된 서식 지정 정보가 있습니다. 리포지토리에 정보를 다시 저장하십시오.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FR_3078	<b>치명적 오류: 불완전한 행은 실시간으로 플러시할 수 없습니다.</b>
설명:	실시간 세션 동안 통합 서비스가 레코드를 처리하는 중 커밋을 발행했습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션을 실행하기 전에 WebSphere MQ 소스 변경에서 모든 메시지 필드가 완료되었는지 확인하십시오.
FR_3085	<b>오류: 행 &lt;행 번호&gt;: &lt;숫자&gt;번째 문자가 텍스트 입력 파일 &lt;파일 이름&gt;에 허용되지 않는 Null 문자입니다.</b>
설명:	Null 문자가 포함되어 있어 통합 서비스가 입력 필드를 읽을 수 없습니다.

사용자 응답:	소스에 Null 값이 없는지 확인하십시오.
FR_3107	<b>오류: 문자 &lt;문자&gt;이(가) 열 구분자 및 행 구분자로 모두 사용됩니다.</b>
설명:	플랫 파일에서 줄 바꿈 문자가 열 구분자와 같아 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	플랫 파일 줄 바꿈 문자 및 열 구분자 문자에 대해 다른 문자를 구성하십시오.
FR_3108	<b>오류: 이 유형의 파일에서는 DSQ &lt;소스 한정자 이름&gt; UCS-2 코드 페이지 UTF-16BE 또는 UTF-16LE가 지원되지 않습니다.</b>
설명:	고정 너비 플랫 파일이 UTF-16BE 또는 UTF-16LE 코드 페이지를 지원하지 않아 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	이러한 코드 페이지는 구분자로 분리된 플랫 파일에서 사용할 수 있습니다.
FR_3110	<b>SFTP 연결을 여는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션에 지정된 SFTP 연결에 오류가 있습니다. 또는 SFTP 서버가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 올바른 SFTP 연결이 지정되었는지 확인하고 해당 SFTP 연결을 수동으로 테스트하십시오. 또한 올바른 사용자 이름 및 암호가 지정되었는지 확인하십시오.
FR_3111	<b>SFTP를 통해 원격 파일을 전송하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	원격 파일이 없습니다.
사용자 응답:	파일이 있고 SFTP 연결에 올바른 파일 이름이 지정되었는지 확인하십시오.
설명:	SFTP 사용자에게 원격 파일에 액세스할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	SFTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FR_3115	<b>오류: NULL 핸들링에 대해 충돌하는 설정이 구분자로 분리된 파일 소스 &lt;소스 이름&gt;에 대해 지정되었습니다.</b>
설명:	FileRdrTruncateStringNull 및 FileRdrTreatNullCharAs 사용자 지정 속성이 동시에 활성화되었습니다. 이러한 사용자 지정 속성은 통합 서비스가 플랫 파일 소스에서 Null 문자를 처리하는 방법을 결정합니다.
사용자 응답:	속성 중 하나를 비활성화하십시오. 사용자 지정 속성에 대한 자세한 내용은 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FR_3116	<b>오류: 구분자로 분리된 파일 소스 &lt;소스 이름&gt;에 올바르지 않은 NULL 교체 문자가 지정되어 있습니다.</b>
설명:	FileRdrTreatNullCharAs 사용자 지정 속성을 활성화할 때 통합 서비스는 소스 파일의 Null 문자를 사용자가 정의하는 문자에 설정합니다. 문자 형식이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	\040과 같은 올바른 8진수 문자를 정의하십시오. 사용자 지정 속성에 대한 자세한 내용은 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FR_3117	<b>통합 서비스에서는 구분자로 분리된 파일 소스 &lt;소스 이름&gt;에 대해 지정된 다중 바이트 교체 문자 &lt;문자&gt;을(를) 사용할 수 없습니다. 교체 문자를 단일 문자 단위 길이로 지정하십시오.</b>
설명:	FileRdrTreatNullCharAs 사용자 지정 속성을 활성화할 때 통합 서비스는 소스 파일의 Null 문자를 사용자가 정의하는 문자에 설정합니다. 지정되는 문자는 다중 바이트 문자입니다.
사용자 응답:	올바른 단일 바이트 문자를 정의하십시오. 사용자 지정 속성에 대한 자세한 내용은 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## FTP 메시지

FTP_14002	<b>지정된 호스트의 TCP/IP 주소를 가져올 수 없어 FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	FTP 연결에 지정된 원격 호스트 이름을 사용하여 원격 FTP 원격 호스트의 TCP/IP 주소를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	FTP 연결에 입력한 FTP 호스트 이름이 올바른지 확인하십시오. FTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14003	<b>통합 서비스에서 소켓을 작성할 수 없어 FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	파일 설명자, 메모리 또는 FTP 서버에 대한 사용 권한과 같은 리소스가 부족하여 통합 서비스에서 소켓을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	FTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14004	<b>소켓 옵션을 설정할 수 없어 FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FTP_14005	<b>통합 서비스에서 FTP 서버에 연결할 수 없어 FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	네트워크가 다운되었을 수 있어 통합 서비스에서 FTP 서버에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	네트워크 관리자에게 문의하십시오.
설명:	원격 시스템에서 FTP 서버가 제대로 구성되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	FTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14006	<b>통합 서비스에서 원격 파일을 읽을 수 없어 FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 FTP 서버에 연결된 후 네트워크 연결이 다운되었습니다.
사용자 응답:	네트워크 관리자, FTP 시스템 관리자 및 Informatica 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14007	<b>필요한 FTP 응답 형식이 아니기 때문에 FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. FTP 서버가 지원되지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 FTP 프로토콜을 인식할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FTP_14008	<b>FTP 연결을 종료하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 FTP 서버와의 연결이 끊겼습니다.
사용자 응답:	FTP 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14009	<b>FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. 올바르지 않은 사용자이므로 로그인할 수 없습니다.</b>
설명:	FTP 연결 개체의 사용자 이름이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자의 FTP 사용자 이름을 확인하십시오.

FTP_14010	<b>FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. 암호가 거부되어 로그인할 수 없습니다.</b>
설명:	FTP 연결 개체의 암호가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	연결 개체의 FTP 암호를 확인하십시오.
FTP_14011	<b>FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. FTP 서버에서 거부된 요청을 연결하십시오.</b>
설명:	FTP 서버가 통합 서비스의 연결을 거부했습니다.
사용자 응답:	FTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14012	<b>FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. FTP 명령 &lt;명령 이름&gt;이(가) FTP 서버에서 거부되었습니다.</b>
설명:	FTP 연결 개체의 FTP 사용자에게 읽기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Windows의 경우 파일에 액세스하는 FTP 사용자에게 준비 파일의 디렉터리에 대한 표준 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.  UNIX의 경우 파일에 액세스하는 FTP 사용자도 디렉터리를 소유할 수 있도록 준비 디렉터리를 준비하십시오. 파일을 생성하려는 디렉터리에서 다음 UNIX 명령을 실행하십시오.  % chmod g+s
설명:	이는 정보 메시지입니다. 파일 지속 세션을 실행할 때 통합 서비스는 파일이 있는지 확인합니다. 파일 지속 세션을 처음으로 실행할 때에는 파일이 없습니다. 파일을 찾지 못하면 통합 서비스는 이 메시지를 세션 로그에 씁니다.
사용자 응답:	없음.
FTP_14017	<b>로컬 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) FTP를 통해 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 세션 속성에 지정한 로컬 준비 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 메시지는 세션 로그를 확인하십시오.
FTP_14018	<b>FTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. 로컬 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	대상 파일을 대상 준비 위치에 썼지만 파일을 대상 시스템에 전송할 때 통합 서비스에서 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 메시지는 세션 로그를 확인하십시오.
FTP_14019	<b>FTP 파일을 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. 로컬 파일에 쓰는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 준비 파일 위치에 쓸 때 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 지정된 준비 디렉터리를 확인하십시오.
FTP_14020	<b>파일을 삭제할 수 없습니다. FTP DELE 명령이 FTP 서버에서 거부되었습니다.</b>
설명:	FTP 사용자에게 준비 파일을 삭제할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	파일을 수동으로 삭제하고 FTP 시스템 관리자에게 문의하여 이후 세션에서 FTP 파일을 삭제할 수 있도록 사용 권한을 받으십시오.
FTP_14024	<b>FTP 호스트 이름 &lt;호스트 이름&gt;의 형식이 잘못되었습니다. &lt;호스트 이름&gt; 또는 &lt;호스트 이름&gt;:&lt;포트&gt; 형식으로 지정하십시오. 여기서 포트는 0~65536(0 및 65536 제외)입니다.</b>
설명:	잘못된 FTP 호스트 이름을 FTP 연결 편집기 대화 상자의 호스트 이름 필드에 입력했습니다.

사용자 응답:	워크플로우 관리자의 FTP 연결을 편집하십시오. <호스트 이름> 또는 <호스트 이름:포트> 형식으로 호스트 이름을 지정하십시오.
FTP_14040	<b>FTP 소켓 &lt;소켓 번호&gt; 제한 시간이 종료되었습니다. FTP 서버가 시간 내에 응답하지 않았습니다. FTP 서버가 실행 중인지 확인하거나 FTP 제한 시간 값을 늘리십시오.</b>
설명:	통합 서비스가 FTP 서버의 파일 소스에 액세스하려고 했지만 통합 서비스의 제한 시간이 종료되기 전에 FTP 서버가 어떤 데이터도 보내지 않았습니다. 기본적으로 통합 서비스는 제한 시간이 종료되기 전에 600초를 대기합니다.
사용자 응답:	FTP 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 제한 시간이 종료되기 전에 통합 서비스가 대기하는 시간을 늘리려는 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FTP_14046	<b>&lt;FTP 호스트&gt;:&lt;제어 포트 번호&gt;에서 재시도 기간 내에 FTP 서버에 다시 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	FTP 서버 연결에 실패했습니다. 통합 서비스에서 FTP 연결 개체에 대한 재시도 기간 내에 FTP 서버에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	FTP 서버 상태를 확인하고 세션을 다시 실행하십시오. 세션이 복구를 수행하도록 설정된 경우 세션을 복구하십시오.
FTP_14047	<b>마지막으로 읽은 후에 소스 파일 &lt;파일 이름&gt; 또는 이 파일의 타임스탬프가 변경되었습니다. 지금 세션을 종료해야 합니다.</b>
설명:	세션에 대한 FTP 서버 연결에 실패했고 통합 서비스가 FTP 서버에 다시 연결되었습니다. 그러나 세션의 소스 파일이 통합 서비스가 파일에서 마지막으로 읽은 이후 변경되었고 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 세션이 복구를 수행하도록 설정된 경우 세션을 복구하십시오.
FTP_14048	<b>FTP 서버에서 FTP 명령 &lt;FTP 명령&gt;을(를) 지원하지 않습니다. 복구를 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	FTP 서버 연결에 실패했습니다. 통합 서비스가 FTP 서버에 다시 연결되었고 파일 전송을 다시 시작하려고 했습니다. 그러나 FTP 서버에서 파일 전송을 다시 시작하는 데 필요한 REST, MDTM 또는 SIZE FTP 명령을 지원하지 않습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	FTP 연결 복원의 경우 FTP 서버에서 REST, MDTM 또는 SIZE FTP 명령을 지원해야 합니다.
FTP_14049	<b>FTP 서버에서 FTP 명령 &lt;FTP 명령&gt;을(를) 지원하지 않습니다. FTP 서버로 파일 전송을 다시 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	FTP 서버 연결에 실패했습니다. 통합 서비스가 FTP 서버에 다시 연결되었고 파일 전송을 다시 시작하려고 했습니다. 그러나 FTP 서버에서 파일 전송을 다시 시작하는 데 필요한 REST, MDTM 또는 SIZE FTP 명령을 지원하지 않습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	FTP 연결 복원의 경우 FTP 서버에서 REST, MDTM 또는 SIZE FTP 명령을 지원해야 합니다.
FTP_14050	<b>파일 전송을 다시 시작할 수 있을 만큼의 충분한 데이터가 DTM 버퍼에 없습니다. 세션을 종료하는 중입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 일부 대상 데이터를 원격 FTP 서버에 전송했고 연결이 실패했습니다. 일부 대상 데이터가 FTP 서버에서 원격 파일에 쓰여지지 않았고 대상 데이터가 DTM 프로세스를 위한 버퍼에 존재하지 않습니다. 결과적으로 데이터는 손실되었고 통합 서비스에서 FTP 서버에 다시 연결한 후 파일 전송을 다시 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오.

FTP_14055	<b>&lt;소켓 번호&gt; 소켓 오류가 발생했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 소켓 오류가 발생했습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
FTP_14056	<b>고가용성 라이선스가 없습니다. 통합 서비스의 FTP 서버 연결을 위해 지정된 재시도 기간이 무시되었습니다.</b>
설명:	재시도 기간이 FTP 연결 대체에 구성되었지만 고가용성 옵션이 없습니다. 재시도 기간이 무시되었습니다.
사용자 응답:	없음.
FTP_14057	<b>지정된 호스트의 TCP/IP 주소를 통합 서비스에서 가져올 수 없어 SFTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	SFTP 연결에 지정된 원격 호스트 이름을 사용하여 원격 SFTP 원격 호스트의 TCP/IP 주소를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	SFTP 연결에 입력한 SFTP 호스트 이름이 올바른지 확인하십시오. SFTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14058	<b>통합 서비스에서 소켓을 작성할 수 없어 SFTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	파일 설명자, 메모리 또는 SFTP 서버에 대한 사용 권한과 같은 리소스가 부족하여 통합 서비스에서 소켓을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	SFTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14059	<b>통합 서비스에서 SFTP 서버에 연결할 수 없어 SFTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	네트워크가 다운되었을 수 있어 통합 서비스에서 SFTP 서버에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	네트워크 관리자에게 문의하십시오.
설명:	원격 시스템에서 SFTP 서버가 제대로 구성되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	SFTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14060	<b>SFTP 호스트 이름 &lt;호스트 이름&gt;의 형식이 잘못되었습니다. &lt;호스트 이름&gt; 또는 &lt;호스트 이름&gt;:&lt;포트&gt; 형식으로 지정하십시오. 여기서 포트는 0~65536(0 및 65536 제외)입니다.</b>
설명:	FTP 연결에 지정된 호스트 이름이 통합 서비스에 필요한 형식이 아닙니다.
사용자 응답:	워크플로우 모니터의 FTP 연결을 편집하십시오. <호스트 이름> 또는 <호스트 이름:포트> 형식으로 호스트 이름을 지정하십시오.
FTP_14061	<b>로컬 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) FTP를 통해 전송할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 세션 속성에 지정한 로컬 준비 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 메시지는 세션 로그를 확인하십시오.
FTP_14062	<b>SFTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. 로컬 파일을 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	대상 파일을 대상 준비 위치에 썼지만 통합 서비스가 로컬 준비 파일에서 읽는 동안 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 메시지는 세션 로그를 확인하십시오.

FTP_14063	<b>SFTP를 사용하여 파일을 전송할 수 없습니다. 로컬 파일에 쓰는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 준비 파일 위치에 쓸 때 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 지정된 준비 디렉터리를 확인하십시오.
FTP_14064	<b>&lt;파일 이름&gt; 원격 파일을 SFTP를 통해 삭제할 수 없습니다. &lt;시스템 오류&gt;.</b>
설명:	SFTP 사용자에게 준비 파일을 삭제할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	파일을 수동으로 삭제하고 SFTP 시스템 관리자에게 문의하여 이후 세션에서 FTP 파일을 삭제할 수 있도록 사용 권한을 받으십시오.
FTP_14065	<b>SFTP 서버와의 SSH2 세션(전송 계층)을 초기화하지 못하였습니다. &lt;시스템 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 사용하는 SSH 라이브러리가 SFTP 서버의 라이브러리 파일과 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	SFTP 서버가 통합 서비스에서 사용하는 SSH 버전을 지원하는지 확인하십시오.
설명:	통합 서비스에서 소켓 오류가 발생했습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	오류 메시지를 검토하고 오류를 수정한 다음 세션을 다시 실행하십시오.
FTP_14066	<b>원격 SFTP 서버와의 인증에 실패했습니다. &lt;시스템 메시지&gt;.</b>
설명:	인증에 실패했습니다.
사용자 응답:	FTP 연결에 입력한 인증 정보가 SFTP 서버에 필요한 인증 방법으로 올바른지 확인하십시오.
FTP_14067	<b>SFTP 하위 시스템을 초기화하지 못했습니다. &lt;라이브러리 메시지&gt;.</b>
설명:	외부 라이브러리 관련 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
FTP_14068	<b>&lt;파일 이름&gt; 원격 파일을 SFTP를 통해 열 수 없습니다. &lt;시스템 메시지&gt;.</b>
설명:	파일이 없거나 해당 파일을 열 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	파일 이름 및 파일 사용 권한을 확인하십시오.
FTP_14074	<b>공용 키 파일 및 개인 키 파일의 이름이 지정되지 않아 통합 서비스에서 공용 키 인증을 통한 SFTP 서버 연결을 수행하지 않았습니다.</b>
설명:	공용 키 및 개인 키 파일 이름이 FTP 연결에 입력되지 않았습니다.
사용자 응답:	공용 키 및 개인 키 파일 이름을 FTP 연결에 지정하십시오.
FTP_14081	<b>원격 SFTP 서버가 응답하지 않습니다.</b>
설명:	네트워크가 다운되었을 수 있어 통합 서비스에서 SFTP 서버에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	네트워크 관리자에게 문의하십시오.
설명:	원격 시스템에서 SFTP 서버가 제대로 구성되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	SFTP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
FTP_14083	<b>오류: SFTP 연결 &lt;연결 이름&gt;의 원격 파일 이름을 지정하지 않았습니다.</b>
설명:	FTP 연결 개체의 원격 파일 이름이 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	FTP 연결 개체에 원격 파일 이름을 지정하십시오.

FTP_14084	<b>개인 키 또는 공용 키 파일에 액세스할 수 없습니다. 올바른 파일 경로를 지정했는지 확인하십시오.</b>
설명:	공용 키 또는 개인 키 파일이 올바르게 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	FTP 연결 개체에 올바른 파일 이름 및 파일 경로가 지정되었는지 확인하십시오.



## 제 9 장

# H 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [HIER 메시지, 145](#)

## HIER 메시지

HIER_28004	<b>XML 판독기 오류: &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	이는 일반 오류입니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
HIER_28020	<b>DTM 버퍼 블록이 가득 찬 상태로, 아직 블록을 전송할 수 없습니다. 힙 메모리를 사용하여 데이터를 유지해야 합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 리프 요소는 상위 요소의 다중 발생 삽입 요소 다음에 표시됩니다. 다중 발생 삽입 요소에 대한 메모리 블록이 가득 찼습니다.
사용자 응답:	상위 요소의 모든 리프 요소가 다중 발생 삽입 요소 이전에 표시되도록 파일을 다시 구성하십시오.
HIER_28028	<b>치명적 오류: 힙에서 메모리를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 리프 요소는 상위 요소의 다중 발생 삽입 요소 다음에 표시됩니다. 통합 서비스가 부족한 힙 메모리로 실행됩니다.
사용자 응답:	상위 요소의 모든 리프 요소가 다중 발생 삽입 요소 이전에 표시되도록 파일을 다시 구성하십시오.
HIER_28031	<b>동일한 XML 노드를 가리키는 필드 두 개가 있지만 데이터 유형 및 길이가 일치하지 않습니다.</b>
설명:	소스 한정자 변환에 동일한 XML 요소를 기반으로 하는 다른 포트가 포함되어 있습니다. 이러한 포트의 데이터 유형 또는 길이가 다릅니다.
사용자 응답:	소스 한정자 변환을 확인하고 일치하는 모든 요소 항목에 대해 데이터 유형 및 길이를 일치시키십시오.
HIER_28032	<b>오류: XML 트리에서 노드를 참조하는 정의된 그룹에 필드가 없습니다.</b>
설명:	XML 파일의 요소에 대한 XML 맵이 비어 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

HIER_28034	<b>DTM에서 블록을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	판독기 스레드가 DTM 버퍼 풀에서 메모리 블록을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
HIER_28041	<b>간접 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열 수 없습니다.</b>
설명:	세션이 파일 목록에서 읽도록 구성되었습니다. 통합 서비스가 지정한 파일 목록을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	파일이 지정한 디렉터리에 있는지 확인하십시오. 또한 Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 파일 및 디렉터리에 대한 읽기 권한을 부여하십시오. 그런 다음 세션을 실행하십시오.
HIER_28043	<b>판독기 오류: &lt;요소 이름&gt; 노드가 여러 번 나타납니다. 이 노드는 스키마에서 한 번 이하로 나타나도록 표시되었습니다.</b>
설명:	Designer에서 XML 파일을 기반으로 소스를 가져왔습니다. 소스 한정자에서 Designer가 요소 중 하나를 단일 발생 요소로 표시했습니다. 이 소스를 매핑에서 사용했을 때 가져온 XML 파일에 요소가 여러 번 포함되었습니다.
사용자 응답:	더 정확한 XML 파일을 사용하여 XML 소스 한정자 변환을 다시 작성하십시오.
HIER_28044	<b>판독기 오류: 지정된 XML의 루트 노드가 리포지토리의 루트 노드와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	Designer에서 XML 파일을 기반으로 소스를 가져왔습니다. Designer가 이 파일을 기반으로 루트 요소를 확인하고 리포지토리에 저장했습니다. 이 소스를 매핑에서 사용했을 때 가져온 XML 파일에 다른 루트 요소가 포함되었습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 확인한 다음 다시 가져오십시오.
HIER_28045	<b>범위 초과 오류: &lt;요소 이름&gt;.</b>
설명:	리포지토리에 저장된 요소는 특정 전체 자릿수 및 범위의 10진수입니다. XML 파일에 있는 요소의 전체 자릿수가 리포지토리에 저장된 전체 자릿수와 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	요소의 전체 자릿수를 확인한 다음 XML 파일을 다시 가져오십시오.
HIER_28051	<b>XML 경로 &lt;경로 이름&gt;에 대해 올바르지 않은 숫자 &lt;값&gt;을(를) 읽었습니다.</b>
설명:	XML 소스 정의에 정의되어 있는 데이터 유형이 XML 파일의 데이터 유형과 일치하지 않아 통합 서비스가 XML 파일에서 값을 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	XML 소스 정의에 정의되어 있는 데이터 유형이 XML 파일의 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오.

## 제 10 장

# I 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [IDM 메시지, 147](#)
- [IDOC 메시지, 151](#)

## IDM 메시지

IDM_24007	<b>데이터 마스킹 변환이 highgroup.txt 파일을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	highgroup.txt 파일이 사용할 수 없거나 손상되었습니다.
사용자 응답:	최신 highgroup.txt 파일을 <PowerCenter 설치 디렉터리>\infa_shared\SrcFiles\에 다운로드 하십시오.
IDM_24013	<b>&lt;문자열&gt;을(를) 마스킹하지 못했습니다. defaultValue.xml의 기본값을 출력으로 사용합니다.</b>
설명:	마스킹에 대한 소스 데이터 형식 또는 데이터 유형이 올바르지 않습니다. 통합 서비스가 기본 마스킹을 포트에 적용했습니다. 통합 서비스가 기본값 파일의 마스킹 값을 적용합니다.
사용자 응답:	소스 데이터가 올바른 데이터 유형인지 또는 특수 마스킹에 대한 데이터가 올바른 형식인지 확인하십시오.
IDM_24023	<b>데이터 마스킹 변환이 XML 파서를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	XML 파서가 실패했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDM_24030	<b>데이터 마스킹 변환이 날짜를 마스킹하지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	마스킹 규칙 및 입력 값을 확인하십시오. 소스의 날짜 형식을 확인하십시오. 날짜 형식이 PowerCenter에서 지원되어야 합니다.
IDM_24036	<b>데이터 마스킹 변환이 숫자를 마스킹하지 못했습니다.</b>
설명:	데이터가 마스킹 규칙과 일관되지 않아 소스 숫자가 마스킹되지 않았습니다.
사용자 응답:	문제를 확인하려면 세션 로그의 다른 오류를 검토하십시오. 소스 데이터를 마스킹 규칙에 대해 확인하십시오.

IDM_24038	<b>데이터 마스킹 변환이 문자열을 마스킹하지 못했습니다.</b>
설명:	데이터가 마스킹 규칙과 일관되지 않아 소스 문자열이 마스킹되지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 로그의 다른 오류를 검토하십시오. 마스킹 규칙을 소스 데이터의 입력 값에 대해 확인하십시오.
IDM_24039	<b>데이터 마스킹 변환이 마스킹 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDM_24045	<b>데이터 마스킹 변환이 데이터 마스킹 규칙을 읽지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDM_24051	<b>데이터 마스킹 변환이 마스킹 규칙을 작성하지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDM_24055	<b>시드가 1 - 1000 사이에 있지 않습니다. 시드의 기본값을 사용합니다.</b>
설명:	열이 데이터 마스킹 변환의 키 마스킹에 대해 구성되었습니다. 시드 값이 매핑 매개 변수에 구성되었습니다. 매핑 매개 변수에 잘못된 값이 있습니다. 통합 서비스가 <b>defaultValue.xml</b> 파일의 시드 값을 사용했습니다. <b>defaultValue.xml</b> 파일에 기본 마스크 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	매핑 매개 변수 값이 숫자 1-1000 사이가 되도록 구성하십시오.
IDM_24056	<b>데이터 마스킹 기본 파일에 정의된 시드가 1-1000 사이에 있지 않습니다. 시드의 값으로 725를 사용합니다.</b>
설명:	열이 데이터 마스킹 변환의 키 마스킹에 대해 구성되었습니다. 매핑 매개 변수 파일의 시드 값이 올바르지 않습니다. 데이터 마스킹 기본 파일의 시드 값도 올바르지 않습니다. 통합 서비스가 기본 시드 값으로 <b>725</b> 를 사용합니다.
사용자 응답:	기본 마스크 값 파일 <b>defaultValue.xml</b> 의 <b>default_seed</b> 를 업데이트하십시오. 시드 값이 1-1000 사이인지 확인하십시오. 기본 마스크 값 파일은 다음 위치에 있습니다. <PowerCenter 설치 디렉터리>\infa_shared\SrcFiles\defaultValue.xml.
IDM_24057	<b>SSN을 마스킹하지 못했습니다. &lt;번호&gt; SSN이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	SSA(Social Security Administration)의 highgroup.txt 파일에 지역이 없어 소스 SSN(Social Security Number)이 올바르지 않습니다. 지역은 SSN의 처음 세 자리입니다. 소스 숫자가 올바르지 않은 경우 데이터 마스킹 변환은 SSN을 마스킹하지 않습니다.
사용자 응답:	SSN을 확인하십시오.
IDM_24058	<b>변환이 식 &lt;식&gt;을(를) 평가하지 못했습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 식을 평가하려고 했을 때 세션이 실패했습니다. 식이 올바르지 않은 결과를 반환했습니다.
사용자 응답:	오류를 발생시킨 행을 찾으려면 세션 거부 파일 또는 오류 로그 파일을 확인하십시오. 반복 오류인 경우 식을 변경하십시오.

IDM_24059	<b>식 구문 분석으로 인해 치명적 오류가 발생하여 식 &lt;식&gt;의 구문을 분석하지 못했습니다. 다음이어야 합니다. 데이터 마스킹 변환 식의 구문을 분석하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 식을 평가하려고 했을 때 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	오류를 발생시킨 행을 찾으려면 세션 거부 파일 또는 오류 로그 파일을 확인하십시오. 반복 오류인 경우 포트를 참조하는 식을 변경하십시오.
IDM_24060	<b>평가된 식 &lt;식&gt;의 데이터 유형 및 포트 데이터 유형이 서로 다릅니다. 포트 데이터 유형의 기본값을 출력으로 사용합니다. 다음과 같이 변경합니다. 식 데이터 유형은 포트 데이터 유형과 다릅니다. 데이터를 마스킹하는 데 기본 포트 값을 사용합니다.</b>
설명:	통합 서비스가 식 마스킹에 대해 구성된 포트에 마스크를 적용할 수 없습니다. 식이 데이터 마스킹 변환의 포트와 다른 데이터 유형인 결과를 반환합니다. 데이터 마스킹 변환이 기본 마스킹된 값을 반환합니다.
사용자 응답:	데이터 마스킹 변환 포트에 대한 식을 작성할 때 식이 포트 데이터 유형과 일치하는 값을 반환하는지 확인하십시오. 식이 포트에 대해 올바른 데이터 유형을 반환하는 경우 식 편집기는 유효성을 검사하지 않습니다.
IDM_24061	<b>관계형 사전의 연결 정보를 지정하지 않았습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 관계형 사전을 사용하도록 구성되었지만 사전에 대한 연결 정보가 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 매핑 탭에서 IDM_Dictionary 연결에 대한 연결 개체를 구성하십시오.
IDM_24062	<b>저장소의 연결 정보를 지정하지 않았습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 반복 가능 마스킹에 대해 저장소 테이블을 사용하도록 구성되었지만 데이터베이스 테이블에 대한 연결 정보가 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 매핑 탭에서 IDM_Storage 연결에 대한 연결 개체를 구성하십시오.
IDM_24063	<b>저장소 테이블이 없습니다. 세션을 실행하기 전에 저장소 테이블을 작성하십시오.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 반복 가능 대체 또는 식 마스킹에 대해 구성되었습니다. 소스 데이터 및 마스킹된 값 쌍을 유지하는 저장소 테이블이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica는 Sybase, Microsoft SQL Server, IBM DB2 또는 Oracle 데이터베이스에 대해 저장소 테이블을 작성하기 위한 SQL 스크립트를 제공합니다. 해당 스크립트는 <PowerCenter 설치 디렉터리>\client\bin\Extensions\DataMasking 디렉터리에 있습니다. 세션을 실행하기 전에 저장소 테이블을 작성하고 테이블에 대한 연결을 구성하십시오.
IDM_24064	<b>사전의 크기가 0입니다. 마스킹된 값을 선택할 수 없습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 대체 마스킹에 대해 구성되었습니다. 대체 데이터를 제공하는 사전이 비어 있습니다.
사용자 응답:	데이터 마스킹 변환의 마스킹 속성 탭에 올바른 사전 파일 또는 테이블이 구성되었는지 확인하십시오. 사전에 데이터가 포함되어 있는지 확인하십시오.
IDM_24065	<b>사전에서 마스킹된 고유한 값을 선택할 수 없습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 반복 가능 마스킹에 대해 구성되었습니다. 사전에 충분한 데이터가 없어 데이터 마스킹 변환이 고유한 마스킹된 값을 반환할 수 없습니다.
사용자 응답:	사전에 소스 데이터보다 더 많은 고유한 값이 있는지 확인하십시오.

IDM_24066	<b>사전에서 마스킹된 값을 선택할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터 마스킹을 위한 사전에서 대체 마스킹된 값을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	사전의 구조가 올바른지 확인하십시오. 사전의 각 행에는 일련 번호가 있어야 합니다. 일련 번호는 1에서 시작하는 정수입니다. 행은 빈 번호 없이 순차적으로 번호가 매겨집니다. 데이터 마스킹 변환에 일련 번호 열 이름을 구성하십시오.
IDM_24067	<b>해당 사전 &lt;사전 이름&gt;을(를) 제공된 연결에서 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 대체 마스킹에 대해 구성되었습니다. 대체 데이터를 제공하는 관계형 사전을 연결에 대해 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	관계형 사전을 구성할 때 세션 속성의 매핑 탭에서 사전에 대한 관계형 연결을 구성합니다. IDM_Dictionary 연결에 대한 관계형 연결 개체를 선택하십시오.
IDM_24068	<b>해당 사전 &lt;사전 이름&gt;을(를) \$PMLookupFileDir에서 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 대체 마스킹에 대해 구성되었습니다. 대체 데이터를 제공하는 플랫폼 파일을 조회 파일 디렉터리에서 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	플랫폼 파일 사전이 조회 파일 디렉터리에 있는지 확인하십시오. 기본적으로 해당 디렉터리는 <PowerCenter_Installation_Directory>\server\infa_shared\LkpFiles입니다.
IDM_26001	<b>다음 신용카드 번호 길이가 올바르지 않습니다. &lt;번호&gt;</b>
사용자 응답:	소스 신용카드 번호가 13-19자리 사이인지 확인하십시오.
IDM_26002	<b>다음 신용카드 번호를 마스킹하지 못했습니다. &lt;번호&gt;</b>
사용자 응답:	소스 신용카드 번호가 올바른지 확인하십시오. 번호는 13-19자리 사이여야 합니다. 번호에는 0~9, 공백 및 하이픈을 사용할 수 있습니다.
IDM_26003	<b>다음 신용카드 번호에서 구분자를 제거하지 못했습니다. &lt;번호&gt;</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 신용카드 번호에 마스크를 적용하지 않았습니다.
사용자 응답:	소스 신용카드 번호가 올바른지 확인하십시오. 번호의 올바르지 않은 위치에 하이픈 또는 공백이 포함되어 있을 수 있습니다.
IDM_26004	<b>바운드 및 블러링은 &lt;소스&gt;에 대한 올바른 값 범위를 생성하지 않습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 변환이 소스 열에 마스크를 적용할 수 없습니다. 범위 마스킹 규칙 및 블러링 마스킹 규칙 조합은 데이터 마스킹 변환이 마스크 값을 생성하지 못하도록 제한합니다.
사용자 응답:	범위 마스킹 규칙을 블러링 범위 내에 속하는 값의 범위로 변경하십시오.
IDM_26005	<b>올바르지 않은 소스 날짜입니다.</b>
설명:	날짜 형식이 올바르지 않아 데이터 마스킹 변환이 소스 날짜에 마스크를 적용할 수 없습니다.
사용자 응답:	날짜가 세션 구성 개체에 의해 정의된 형식인지 확인하십시오. 세션 또는 세션 구성 개체에 대한 구성 개체 탭에서 날짜/시간 형식 문자열 특성을 확인하십시오. 기본적으로 날짜 형식은 MM/DD/YYYY HH24:MI:SS.US입니다.
IDM_26006	<b>입력 IP 주소 &lt;IP 주소&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
사용자 응답:	소스 IP 주소가 마침표로 구분된 숫자 네 개인지 확인하십시오.

IDM_26007	<b>입력 SSN 형식 &lt;SSN&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
사용자 응답:	SSN이 11자인지 확인하십시오. SSN에는 지역 번호, 그룹 번호 및 일련 번호 세 가지 섹션이 포함되어 있습니다. 섹션은 하이픈으로 구분됩니다. 데이터 마스킹 변환이 SSN을 소스와 동일한 형식 및 지역 번호로 반환합니다.
IDM_26008	<b>입력 URL 형식 &lt;URL&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
사용자 응답:	소스 URL이 ‘://’ 문자열을 포함하는지 확인하십시오. 데이터 마스킹 변환은 ‘://’ 문자열을 검색하고 그 오른쪽에 있는 하위 문자열을 구문 분석하여 URL을 구문 분석합니다. URL이 숫자 또는 알파벳 문자를 포함하는지 확인하십시오.
IDM_26009	<b>데이터 마스킹 변환에 대한 라이선스가 활성화되지 않았습니다.</b>
설명:	데이터 마스킹 옵션을 이 시스템에서 실행하도록 라이선스되지 않았습니다.
사용자 응답:	데이터 마스킹 증분 라이선스 파일이 있는지 확인하십시오. Administrator 도구에서 기존 라이선스에 증분 라이선스를 추가하십시오. Administrator 도구 또는 <i>infacmd ShowLicense</i> 명령을 사용하여 라이선스 세부 정보를 볼 수 있습니다. 데이터 마스킹에 대한 라이선스가 없는 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDM_26010	<b>입력 전자 메일 &lt;전자 메일&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	주소 형식이 올바르지 않아 데이터 마스킹 변환이 전자 메일 주소에 마스크를 적용할 수 없습니다.
사용자 응답:	전자 메일 주소가 수신인의 사용자 이름, @ 기호 및 호스트 이름을 포함하는지 확인하십시오.
IDM_26011	<b>입력 전화 &lt;전화번호&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	소스 전화번호가 올바르지 않아 데이터 마스킹 변환이 전화번호에 마스크를 적용할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터 마스킹 변환은 원래 전화 번호의 형식을 변경하지 않고 전화 번호를 마스킹합니다. 소스 번호가 0~9, 공백, 하이픈 및 괄호만 포함하는지 확인하십시오. 통합 서비스는 영문자 또는 특수 문자를 마스킹하지 않습니다.

## IDOC 메시지

IDOC_17601	<b>지원되지 않는 함수 &lt;함수&gt;에 대한 호출을 받았습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 통합 서비스에 등록되지 않은 함수에 대한 SAP에서 RFC 호출을 받았습니다.
사용자 응답:	아웃바운드 IDoc만 보내려면 SAP에서 통합 서비스에 대해 작성된 RFC 대상을 사용하십시오.
IDOC_17605	<b>IDocParamType에 대해 지정된 값이 올바르지 않습니다. ControlRecord 또는 SegmentRecord여야 합니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Prepare AEP 변환이 IDocParamType 속성에 대해 올바르지 않은 값을 포함하고 있습니다.
사용자 응답:	변환을 편집하고 이 속성에 대한 ControlRecord 또는 SegmentRecord를 선택하십시오.

IDOC_17606	<b>IDoc 세그먼트 &lt;세그먼트 이름&gt;의 메타데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 6.x IDoc 매핑에 대해 IDoc 메타데이터를 검색하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 전송이 올바르게 설치되었거나 업그레이드되었는지 확인하십시오.  saprfc.ini 파일이 구성되었는지 확인하십시오. 또한 통합 서비스에 대한 SAP 시스템에 작성된 RFC 대상이 올바른지 확인하십시오.
IDOC_17607	<b>속성 &lt;속성&gt;이(가) 올바르지 않습니다. IDoc 목록을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 IDocTypeList 속성에 대해 올바른 구분자로 구분되지 않은 값 목록을 포함합니다.
사용자 응답:	변환을 편집하고 세미콜론(;)을 사용하여 IDoc 유형 목록을 구분하십시오.
IDOC_17608	<b>속성 &lt;속성&gt;의 IDoc 유형 번호가 &lt;속성&gt;에 지정된 번호와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	IDocTypeList 속성에 나열된 IDoc 유형의 수가 6.x IDoc_Writer AEP 변환에 대해 NumberOfDocTypes 속성에 지정된 수와 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	NumberOfDocTypes 속성에 대한 값이 IDocTypeList 속성에 나열된 IDoc 유형의 수와 일치하도록 변환을 편집하십시오.
IDOC_17610	<b>목록 &lt;목록&gt;에서 일부 IDoc에 대한 메타데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 6.x 인바운드 IDoc 매핑에서 IDoc_Writer AEP 변환에 대한 메타데이터를 검색하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 전송이 올바르게 설치되었거나 업그레이드되었는지 확인하십시오.  saprfc.ini 파일이 구성되었는지 확인하십시오. 또한 통합 서비스에 대한 SAP 시스템에 작성된 RFC 대상이 올바른지 확인하십시오.
IDOC_17613	<b>예기치 않은 IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;을(를) 받았습니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 IDocTypeList 속성에 포함되지 않은 IDoc 유형에 대한 데이터를 받았습니다.
사용자 응답:	IDocTypeList 속성이 변환이 받을 모든 IDoc 유형을 포함하도록 변환을 편집합니다.
IDOC_17614	<b>IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;에 대해서만 입력해야 합니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 IDocTypeList 속성에 포함되지 않은 IDoc 유형에 대한 데이터를 받았습니다.
사용자 응답:	IDocTypeList 속성이 변환이 받을 모든 IDoc 유형을 포함하도록 변환을 편집합니다.
IDOC_17615	<b>제어 데이터를 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다. IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;의 제어 데이터를 확인하십시오.</b>
설명:	통합 서비스가 6.x IDoc_Writer AEP 변환에서 받은 IDoc 제어 레코드 데이터를 구문 분석하지 못했습니다.
사용자 응답:	올바른 제어 레코드 데이터를 포함하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17617	<b>세그먼트 &lt;IDoc 세그먼트&gt;은(는) 현재 IDoc 유형 &lt;유형&gt;에서 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 IDoc 유형의 올바르지 않은 세그먼트에 대한 데이터를 받았습니다.



사용자 응답:	IDoc 유형에 대한 메타데이터에 의해 정의된 올바른 세그먼트 데이터만 포함하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17618	<b>제어 레코드 데이터는 IDoc &lt;IDoc&gt;에 대해 NULL일 수 없습니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 제어 레코드에 대해 Null 값을 받았습니다.
사용자 응답:	IDoc 제어 레코드 데이터가 Null 값을 포함하지 않도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17619	<b>세그먼트 데이터는 세그먼트 &lt;세그먼트&gt;에 대해 NULL일 수 없습니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 세그먼트 레코드에 대해 Null 값을 받았습니다.
사용자 응답:	IDoc 세그먼트 레코드 데이터가 Null 값을 포함하지 않도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17620	<b>제어 테이블 &lt;제어 테이블&gt;을(를) 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 원하는 작업을 수행하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17621	<b>데이터 테이블 &lt;데이터 테이블&gt;을(를) 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 원하는 작업을 수행하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17622	<b>제어 레코드 &lt;제어 레코드&gt;을(를) 추가하는 중 오류가 발생했습니다. 충분한 메모리를 할당하지 못하였습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 원하는 작업을 수행하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17623	<b>데이터 레코드 &lt;데이터 레코드&gt;을(를) 추가하는 중 오류가 발생했습니다. 충분한 메모리를 할당하지 못하였습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 원하는 작업을 수행하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17624	<b>SAPALEIDoc 대상 정의가 IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;의 제어 레코드 세그먼트를 받지 못했습니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 대상 정의가 여러 데이터 세그먼트를 받았지만 지정된 IDoc 유형에 대한 제어 레코드 세그먼트(EDIDC)는 없습니다. 각 IDoc는 뒤에 한 개 이상의 데이터 세그먼트가 따라오는 한 개의 제어 레코드 세그먼트를 포함해야 합니다. SAPALEIDoc 대상 정의 앞에 오는 변환이 SAP/ALE IDoc 준비 변환이 아니고 올바른지 않은 IDoc 데이터를 전달하는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 IDoc 데이터가 SAPALEIDoc 대상 정의에 전달되었는지 확인하십시오.

IDOC_17625	<b>SAPALEIDoc 대상 정의가 제어 레코드 세그먼트를 받지 못했습니다. IDoc 처리 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 대상 정의가 여러 데이터 세그먼트를 받았지만 IDoc 유형에 대한 제어 레코드 세그먼트(EDIDC)는 없습니다. 각 IDoc는 뒤에 한 개 이상의 데이터 세그먼트가 따라오는 한 개의 제어 레코드 세그먼트를 포함해야 합니다. SAPALEIDoc 대상 정의 앞에 오는 변환이 SAP/ALE IDoc 준비 변환이 아니고 올바르지 않은 데이터를 전달하는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 IDoc 데이터가 SAPALEIDoc 대상 정의에 전달되었는지 확인하십시오.
IDOC_17626	<b>SAPALEIDoc 대상 정의가 잘못된 수의 제어 레코드 세그먼트를 받았습니다. IDoc 처리 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 대상 정의가 받은 제어 레코드 세그먼트의 수가 받은 IDoc의 총 수와 일치하지 않습니다. 각 IDoc는 뒤에 한 개 이상의 데이터 세그먼트가 따라오는 한 개의 제어 레코드 세그먼트를 포함해야 합니다. SAPALEIDoc 대상 정의 앞에 오는 변환이 SAP/ALE IDoc 준비 변환이 아니고 올바르지 않은 데이터를 전달하는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 IDoc 데이터가 SAPALEIDoc 대상 정의에 전달되었는지 확인하십시오.
IDOC_17627	<b>SAPALEIDoc 대상 정의가 IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;의 어떤 데이터 세그먼트도 받지 못했습니다. IDoc 처리 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 대상 정의가 제어 레코드 세그먼트를 받았지만 지정된 IDoc 유형에 대한 데이터 세그먼트는 받지 못했습니다. 각 IDoc는 뒤에 한 개 이상의 데이터 세그먼트가 따라오는 한 개의 제어 레코드 세그먼트를 포함해야 합니다. SAPALEIDoc 대상 정의 앞에 오는 변환이 SAP/ALE IDoc 준비 변환이 아니고 올바르지 않은 데이터를 전달하는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 IDoc 데이터가 SAPALEIDoc 대상 정의에 전달되었는지 확인하십시오.
IDOC_17633	<b>제어 테이블 &lt;테이블 이름&gt;을(를) 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 원하는 작업을 수행하기 위해 실행되는 노드에 충분한 메모리가 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17642	<b>유희 시간 &lt;시간&gt;이(가) -1보다 크거나 같아야 합니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 소스 정의에 지정된 유희 시간 세션 속성에 잘못된 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서, 유희 시간 값이 -1보다 크거나 같도록 값을 편집하십시오.
IDOC_17643	<b>패킷 수 &lt;수&gt;은(는) -1보다 크거나 같아야 합니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 소스 정의에 지정된 패킷 수 세션 속성에 잘못된 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서, 패킷 수 값이 -1보다 크거나 같도록 값을 편집하십시오.
IDOC_17644	<b>실시간 플러시 대기 시간 &lt;대기 시간&gt;은(는) 0보다 크거나 같아야 합니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 소스 정의에 지정된 실시간 플러시 대기 시간 세션 속성에 잘못된 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서, 실시간 플러시 대기 시간 값이 0보다 크거나 같도록 값을 편집하십시오.

IDOC_17645	<b>판독기 시간 제한 &lt;시간 제한&gt;은(는) 0보다 크거나 같아야 합니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 소스 정의에 지정된 판독기 시간 제한 세션 속성에 잘못된 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서, 판독기 시간 제한 값이 0보다 크거나 같도록 값을 편집하십시오.
IDOC_17646	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결 참조를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDOC_17647	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDOC_17648	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 판독기 속성을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다. 소스 한정자 인스턴스의 세션 속성이 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17649	<b>SAPALEIDoc 소스에 지정된 연결 유형이 잘못되었습니다.</b>
설명:	세션 속성에서, SAPALEIDoc 소스 정의에 대해 잘못된 응용 프로그램 연결 유형이 선택되었습니다. SAPALEIDoc 소스 정의는 SAP_ALE_IDoc_Reader 응용 프로그램 연결을 사용해야 합니다.
사용자 응답:	세션 속성에서, SAPALEIDoc 소스 정의에 대해 SAP_ALE_IDoc_Reader 응용 프로그램 연결을 선택하십시오.
IDOC_17652	<b>속성 &lt;TypeOfEP&gt;의 값은 &lt;IDocInterpreter&gt;여야 합니다.</b>
설명:	6.x IDoc_Interpreter EP 변환에서 TypeOfEP 속성이 IDocInterpreter로 설정되지 않았습니다.
사용자 응답:	TypeOfEP 속성이 IDocInterpreter가 되도록 변환을 편집하십시오.
IDOC_17655	<b>통합 서비스가 IDoc 패킷을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	SAP 시스템에서 IDoc를 읽는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17656	<b>통합 서비스가 트랜잭션 ID &lt;ID&gt;에 대해 IDoc 패킷을 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스의 SAP 시스템에서 작성된 RFC 대상이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	RFC 대상이 올바른지 확인하십시오.
IDOC_17658	<b>SAPALEIDoc 소스 정의에는 하나의 입력 그룹만 있을 수 있습니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 소스 정의에 둘 이상의 입력 그룹이 있습니다.
사용자 응답:	SAPALEIDoc 소스 정의를 다시 작성하십시오.
IDOC_17659	<b>SAPALEIDoc 소스 정의에 잘못된 포트 이름이 포함되어 있을 수 있습니다.</b>
설명:	SAPALEIDoc 소스 정의에 잘못된 포트 이름이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAPALEIDoc 소스 정의를 다시 작성하십시오.

IDOC_17662	<b>입력 IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;이(가) 필요한 IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;과(와) 다릅니다. 데이터 일관성을 위해 소스 데이터 또는 구성을 확인하십시오.</b>
설명:	6.x IDoc_Writer AEP 변환이 IDocTypeList 속성에 포함되지 않은 IDoc 유형에 대한 데이터를 받았습니
사용자 응답:	IDocTypeList 속성이 변환이 받을 모든 IDoc 유형을 포함하도록 변환을 편집합니다.
IDOC_17666	<b>대상 인스턴스 &lt;대상&gt;에 대한 기록기 속성을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 대상에 대한 기록기 속성을 초기화할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17668	<b>&lt;연결 속성&gt;이(가) 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 연결 속성의 값을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17669	<b>연결 속성 &lt;연결 속성&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDOC_17670	<b>IDoc 기록기가 대상 인스턴스 &lt;대상&gt;에 대한 연결 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDOC_17671	<b>기록기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 복구를 등록하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션에 대한 복구를 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17672	<b>기록기가 데이터 &lt;데이터&gt;을(를) 잘랐습니다.</b>
설명:	이것은 경고 메시지입니다. 세그먼트의 데이터가 최대 길이를 초과합니다. 데이터가 잘렸습니
사용자 응답:	메시지에 지정된 세그먼트의 데이터를 확인하십시오. 다음 세션 실행을 위해 데이터의 길이를
IDOC_17675	<b>IDoc 판독기가 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 복구를 지원하지 못했습</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDOC_17676	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 속성의 복구 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 복구 캐시 폴더를 지정하십시오.

IDOC_17677	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 복구를 등록하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션에 대한 복구를 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17678	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 메시지를 캐시하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SAP IDoc를 캐시하지 못했습니다. 세션이 실패하기 전에 통합 서비스가 IDoc의 일부만 복구 캐시에 썼을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17679	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 캐시에서 마지막 캐시된 메시지를 잘랐습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 통합 서비스가 캐시에서 마지막 IDoc를 잘랐습니다.
사용자 응답:	없음.
IDOC_17680	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 마지막으로 직렬화된 메시지에 대해 메시지 캐시를 자르지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시의 마지막 IDoc를 자를 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17681	<b>IDoc 판독기가 메시지를 캐시하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 IDoc를 캐시할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17682	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) EOF에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 속성에 지정된 세션 조건에 도달했을 때 IDoc를 커밋할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17684	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 캐시를 플러시하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시를 플러시할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17685	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 캐시된 메시지를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시된 IDoc를 읽을 수 없습니다. 캐시에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17690	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 실시간 플러시 지점에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 실시간 플러시 대기 시간 간격의 끝에서 IDoc를 커밋할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

IDOC_17691	<b>IDoc 판독기가 캐시 메시지를 역직렬화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 캐시에서 메시지를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
IDOC_17695	<b>파티션 &lt;파티션&gt;의 트리 빌더를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환을 작성하는 데 사용된 메타데이터 파일이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환을 다시 작성하십시오.
IDOC_17696	<b>그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 입력 행을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족하여 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 IDoc 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17697	<b>필드 &lt;필드&gt;의 데이터를 설정하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족하여 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 IDoc 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17698	<b>트리를 통과하는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족하여 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 IDoc 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17699	<b>트리를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족하여 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 IDoc 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17700	<b>필드의 데이터를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족하여 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 IDoc 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
IDOC_17704	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 생성된 해당 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 필수 세그먼트 &lt;세그먼트 이름&gt;이(가) 누락되었기 때문입니다.</b>
설명:	인바운드 IDoc를 SAP 시스템에 쓰기 전에 이에 대한 유효성을 검사하는 세션을 구성했습니다. 통합 서비스에서 IDoc의 필수 세그먼트에 대한 값이 없음을 확인했습니다.
사용자 응답:	인바운드 IDoc에 대한 SAP/ALE IDoc 준비 변환에 필수 세그먼트에 대한 값이 포함되어 있는지 확인하십시오.

IDOC_17705	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 생성된 해당 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 최대 발생 수가 &lt;세그먼트 이름&gt;에 대한 최대 제한보다 크기 때문입니다.</b>
설명:	인바운드 IDoc를 SAP 시스템에 쓰기 전에 이에 대한 유효성을 검사하는 세션을 구성했습니다. 통합 서비스가 세그먼트에 허용된 수보다 더 많은 레코드가 포함되어 있음을 확인했습니다.
사용자 응답:	세그먼트의 레코드 수가 허용되는 최대 수를 초과하지 않도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17706	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 생성된 해당 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 최소 발생 수가 &lt;세그먼트 이름&gt;에 대한 최소 제한보다 작기 때문입니다.</b>
설명:	인바운드 IDoc를 SAP 시스템에 쓰기 전에 이에 대한 유효성을 검사하는 세션을 구성했습니다. 세그먼트에 허용된 최소 레코드 수보다 적은 레코드가 있음을 통합 서비스가 확인했습니다.
사용자 응답:	세그먼트의 레코드 수가 허용되는 최소 레코드 수를 충족하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17707	<b>기본/외래 키 필드에 대해 NULL 데이터를 가져왔습니다.</b>
설명:	기본 또는 외래 키 필드의 데이터가 없습니다.
사용자 응답:	데이터에 기본 및 외래 키가 포함되어 있는지 확인하십시오.
IDOC_17708	<b>세그먼트 &lt;세그먼트 이름&gt;에 연결된 모든 필드에 대해 NULL 데이터를 가져왔습니다.</b>
설명:	명명된 세그먼트에서 연결된 필드에 대한 데이터가 없습니다.
사용자 응답:	명명된 세그먼트에서 연결된 필드에 대한 데이터가 있는지 확인하십시오.
IDOC_17709	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;에서 데이터 &lt;데이터&gt; 오버플로우가 발생했습니다. 오류 임계값에 도달하지 않으면 ErrorIDocData 포트를 통해 행이 전송됩니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 행의 정밀도보다 큰 데이터를 받았습니다.
사용자 응답:	값이 행의 전체 자릿수와 일치하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17710	<b>SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 &lt;값&gt; 고아 행을 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 고아 행을 받았습니다. 고아 행 처리 세션 속성이 오류로 설정되고 오류 수가 오류 임계값을 초과하면 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	모든 하위 행에 상위 행이 있는지 확인하십시오.
IDOC_17711	<b>SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 &lt;값&gt; 중복 행을 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 중복 행을 받았습니다.
사용자 응답:	데이터에서 중복 행을 제거하십시오.
IDOC_17712	<b>SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 기본 키 &lt;기본 키&gt; 및 외래 키 &lt;외래 키&gt;과(와) 함께 그룹 &lt;그룹&gt;의 고아 행 &lt;행의 인덱스&gt;을(를) 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 고아 행을 받았습니다. 고아 행 처리 세션 속성이 오류로 설정되고 오류 수가 오류 임계값을 초과하면 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	모든 하위 행에 상위 행이 있는지 확인하십시오.
IDOC_17713	<b>기본 키 &lt;기본 키&gt;과(와) 함께 그룹 &lt;그룹&gt;에서 중복 행을 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 중복 행을 받았습니다.
사용자 응답:	데이터에서 중복 행을 제거하십시오.

IDOC_17714	<b>다음 IDoc 데이터의 길이 &lt;값&gt;이 적합하지 않습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 각 세그먼트에 대해 1,063자의 고정 길이보다 작은 IDoc 데이터를 받았습니다.
사용자 응답:	각 세그먼트에 대해 길이가 1,063자가 되도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17720	<b>SAP/ALE IDoc 준비 변환에 연결되지 않은 입력 그룹이 있습니다. 변환을 수행하도록 모든 입력 그룹을 연결하십시오.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 하나 이상의 입력 그룹이 연결되지 않았습니다.
사용자 응답:	모든 입력 그룹이 연결되어 있는지 확인하십시오.
IDOC_17721	<b>다음 그룹의 데이터를 설정하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;그룹&gt;.</b>
설명:	디스크 공간이 부족하여 원하는 작업을 수행할 수 없습니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
IDOC_17722	<b>필수 세그먼트가 누락되어 문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. &lt;세그먼트 이름&gt;이(가) 누락되었기 때문입니다.</b>
설명:	세션이 아웃바운드 IDoc의 유효성을 검사하고 잘못된 IDoc를 관계형 또는 플랫폼 파일 대상에 쓰도록 구성되어 있습니다. 통합 서비스에서 IDoc의 필수 세그먼트에 대한 값이 없음을 확인했습니다.
사용자 응답:	필수 세그먼트가 값을 포함하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17723	<b>문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 최대 발생 수가 &lt;세그먼트 이름&gt;에 대한 최대 제한보다 크기 때문입니다.</b>
설명:	세션이 아웃바운드 IDoc의 유효성을 검사하고 잘못된 IDoc를 관계형 또는 플랫폼 파일 대상에 쓰도록 구성되어 있습니다. 통합 서비스가 세그먼트에 허용된 수보다 더 많은 레코드가 포함되어 있음을 확인했습니다.
사용자 응답:	세그먼트의 레코드 수가 허용되는 최대 수를 초과하지 않도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17724	<b>문서 번호 &lt;문서 번호&gt;에 대한 구문 유효성 검사에 실패했습니다. 최소 발생 수가 &lt;세그먼트 이름&gt;에 대한 최소 제한보다 작기 때문입니다.</b>
설명:	세션이 아웃바운드 IDoc의 유효성을 검사하고 잘못된 IDoc를 관계형 또는 플랫폼 파일 대상에 쓰도록 구성되어 있습니다. 세그먼트에 허용된 최소 레코드 수보다 적은 레코드가 있음을 통합 서비스가 확인했습니다.
사용자 응답:	세그먼트의 레코드 수가 허용되는 최소 레코드 수를 충족하도록 소스 데이터를 수정하십시오.
IDOC_17725	<b>오류 출력 포트가 누락되었기 때문에 확장된 구문 검사를 건너뛰었습니다. SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환을 다시 작성하십시오.</b>
설명:	아웃바운드 IDoc 세션에 버전 7.x에서 작성된 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환이 있습니다. 확장된 구문 검사 세션 속성이 선택되었습니다. 하지만 통합 서비스가 이전 버전에서 작성된 SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에 대한 아웃바운드 IDoc의 유효성을 검사할 수 없습니다. 변환에 오류 출력 포트가 없기 때문입니다.
사용자 응답:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환을 다시 작성하십시오.
IDOC_17742	<b>SAP/ALE IDoc 준비 변환 &lt;변환 이름&gt;에 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에 지정된 캐시 디렉터리가 없습니다.



사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 디렉터리 속성에 올바른 디렉터리를 입력하십시오.
IDOC_17743	<b>통합 서비스가 그룹 &lt;그룹&gt;의 캐시 블록에 액세스할 수 없습니다. 캐시 크기를 늘리십시오.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 준비 변환에 지정된 캐시 크기가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 캐시 크기를 늘리십시오.
IDOC_17744	<b>SAP/ALE IDoc 준비 변환에서 IDoc 유형 &lt;IDoc 유형&gt;에 대한 제어 레코드 데이터를 받지 못했습니다.</b>
설명:	인바운드 IDoc 매핑의 소스에 IDoc 제어 레코드에 대한 올바른 데이터가 없습니다.
사용자 응답:	소스 데이터에 올바른 제어 레코드 데이터가 있는지 확인하십시오.
IDOC_17747	<b>SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 &lt;값&gt; 고아 행을 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 고아 행을 받았습니다. 고아 행 처리 세션 속성이 오류로 설정되고 오류 수가 오류 임계값을 초과하면 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	모든 하위 행에 상위 행이 있는지 확인하십시오.
IDOC_17748	<b>SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 기본 키 &lt;기본 키&gt;과(와) 함께 그룹 &lt;그룹&gt;의 고아 행 &lt;행의 인덱스&gt;을(를) 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 고아 행을 받았습니다. 고아 행 처리 세션 속성이 오류로 설정되고 오류 수가 오류 임계값을 초과하면 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	모든 하위 행에 상위 행이 있는지 확인하십시오.
IDOC_17749	<b>SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 &lt;값&gt; 중복 행을 받았습니다.</b>
설명:	SAP/ALE IDoc 인터프리터 변환에서 중복 행을 받았습니다. 변환에서는 중복 행을 검색하기 위해 세그먼트 번호를 기본 키로 사용합니다. 세그먼트 번호는 IDoc 메시지에 대해 변환에서 받는 각 세그먼트 데이터 행에 대한 헤더 데이터의 일부입니다.
사용자 응답:	IDoc 메시지의 각 세그먼트에 고유한 세그먼트 번호가 있는지 확인하십시오.
IDOC_17750	<b>판독기 버퍼 플러시에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
IDOC_17755	<b>SAP 시스템에 대한 유형 A 연결에 실패했습니다.</b>
설명:	SAP_ALE_IDoc_Writer 응용 프로그램 연결 개체에 하나 이상의 연결 매개 변수에 대해 잘못된 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	SAP_ALE_IDoc_Writer 응용 프로그램 연결 개체의 연결 매개 변수에 대해 올바른 값을 입력하십시오.

## 제 11 장

# J 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [JDE 메시지, 162](#)
- [JMS 메시지, 167](#)
- [JSDK 메시지, 176](#)
- [JTX 메시지, 176](#)

## JDE 메시지

JDEWRDR\_50004 PowerCenter **통합 서비스가 리포지토리에서 연결 정보를 가져오지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50005 PowerCenter **통합 서비스가 리포지토리에서 데이터베이스 유형을 가져오지 못했습니다.**

설명: PowerCenter 리포지토리 서비스가 실행되고 있지 않습니다.

사용자 응답: PowerCenter 리포지토리 서비스가 실행되고 있는지 확인하십시오.

-또는-

설명: JDEWorld.xml 파일에 일관성이 없는 데이터가 포함되어 있습니다.

사용자 응답: JDEWorld.xml 파일에 일관된 데이터가 포함되어 있는지 확인하십시오.

JDEWRDR\_50006 **잘못된 연결 정보입니다.**

설명: 지정된 연결 매개 변수가 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 올바른 연결 매개 변수를 입력하십시오.

JDEWRDR\_50010 **세션 수준에서 고유 항목 선택 특성에 잘못된 값이 지정되었습니다.**

설명: 지정된 값이 올바르지 않습니다.

사용자 응답: Yes 또는 No를 입력하십시오.

JDEWRDR\_50013 PowerCenter **통합 서비스가 리포지토리에서 필드 특성을 가져오지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50014 PowerCenter **통합 서비스가 출력 버퍼를 채우지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50015 PowerCenter **통합 서비스가 출력 버퍼를 플러시하지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50016 PowerCenter **통합 서비스가 리포지토리에서 소스 메타데이터를 가져오지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50022 PowerCenter **통합 서비스가 테이블 개체를 가져오지 못했습니다.**

설명: 테이블 간에 기본 키-외래 키 관계가 정의되지 않았습니다.

사용자 응답: 기본 키-외래 키 관계를 정의하십시오.

JDEWRDR\_50024 PowerCenter **통합 서비스가 SQL 쿼리를 구문 분석할 수 없습니다. SQL 쿼리에 테이블 별칭 이름이 사용되었을 수 있습니다.**

설명: SQL 쿼리에 테이블 별칭 이름이 사용되었을 수 있습니다.

사용자 응답: 별칭 이름 대신 테이블 이름을 쿼리에 사용하십시오.

JDEWRDR\_50028 PWX\_JDEWORLDPATH **환경 변수가 설정되지 않았습니다.**

설명: PWX\_JDEWORLDPATH 환경 변수가 설정되지 않았습니다.

사용자 응답: PWX\_JDEWORLDPATH 환경 변수를 설정하십시오.

JDEWRDR\_50031 PowerCenter**에서 PowerExchange for JD Edwards World가 활성화되지 않았거나 라이선스가 만료되었습니다.**

설명: 리포지토리에 PowerExchange for JD Edwards World에 대한 라이선스가 없습니다.

-또는-

PowerExchange for JD Edwards World에 대한 라이선스가 만료되었습니다.

사용자 응답: Administrator 도구를 사용하여 올바른 라이선스 키를 추가하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50037 **필드의 데이터 유형이나 정밀도 또는 두 가지 모두가 일치하지 않습니다.**

설명: 매핑 수준에서 필드의 데이터 유형이나 정밀도 또는 두 가지 모두가 대상의 필드와 호환되지 않습니다.

사용자 응답: 매핑 수준에서 필드의 데이터 유형과 정밀도가 대상의 필드와 일치하는지 확인하십시오.

JDEWRDR\_50040 JDE 라이브러리 목록에 지정된 라이브러리에 테이블 <테이블 이름>이(가) 없습니다.

설명: 지정된 라이브러리에 필수 테이블이 없습니다.

사용자 응답: 테이블이 포함된 라이브러리가 JDE 라이브러리 목록 필드의 일부인지 확인하십시오.

JDEWRDR\_50042 세션 수준에서 정렬된 포트 수 특성에 잘못된 값이 지정되었습니다.

설명: 정렬된 포트 수 특성에 음수 값이 지정되었습니다.

사용자 응답: 0보다 크거나 같은 값을 입력하십시오.

JDEWRDR\_50044 PowerCenter 통합 서비스가 로컬을 작성하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_50047 PowerCenter 통합 서비스가 JD Edwards World 테이블의 열에 대한 데이터 유형, 정밀도 및 배율을 가져오지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51002 PowerExchange가 환경 핸들을 해제하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51003 PowerExchange가 문 핸들에 메모리를 할당하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51004 PowerExchange가 JD Edwards World에서 연결을 끊지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51005 PowerExchange가 연결 핸들을 해제하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51006 PowerExchange가 문 핸들을 해제하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51007 PowerExchange가 문을 준비하지 못했습니다.

설명: AS/400 시스템에서 PowerExchange 수신기가 실행되고 있지 않습니다.

사용자 응답: AS/400 시스템에서 PowerExchange 수신기를 시작하십시오.

-또는-

설명: PowerExchange 라이선스가 잘못되었습니다.

사용자 응답: 올바른 라이선스 키를 제공하십시오.

-또는-

설명: 네트워크가 다운되었습니다.

사용자 응답: 네트워크가 실행되고 있는지 확인하십시오.

-또는-

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51008 PowerExchange가 eCTYPE\_CHAR 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51009 PowerExchange가 eCTYPE\_UNICHAR 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51010 PowerExchange가 eCTYPE\_DOUBLE 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51011 PowerExchange가 eCTYPE\_FLOAT 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51012 PowerExchange가 eCTYPE\_LONG 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51013 PowerExchange가 eCTYPE\_SHORT 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51014 PowerExchange가 eCTYPE\_INT32 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51015 PowerExchange가 eCTYPE\_LONG64 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51016 PowerExchange가 eCTYPE\_RAW 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51017 PowerExchange가 eCTYPE\_TIME 데이터 유형을 열에 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51018 PowerExchange가 SQL 쿼리를 실행하지 못했습니다.

설명: SQL 쿼리가 올바르지 않습니다.

사용자 응답: SQL 쿼리가 올바른지 확인하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51019 PowerExchange가 JD Edwards World 데이터를 가져오지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51020 PowerExchange가 환경 핸들에 메모리를 할당하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51021 PowerExchange가 연결 핸들에 메모리를 할당하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51023 PowerExchange가 연결 옵션을 설정하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51024 PowerExchange가 JD Edwards World에 연결하지 못했습니다.

설명: CFG 파일이 AS/400 시스템의 PowerExchange 수신기에 대해 구성되지 않았습니다.

사용자 응답: CFG 파일이 AS/400 시스템의 PowerExchange 수신기에 대해 구성되었는지 확인하십시오.

-또는-

설명: 지정된 PowerExchange 라이선스 키가 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 올바른 라이선스 키를 제공하십시오.

-또는-

설명: 네트워크가 다운되었습니다.

사용자 응답: 네트워크가 실행되고 있는지 확인하십시오.

JDEWRDR\_51025 PowerExchange가 지정된 라이브러리에서 테이블 정보를 가져오지 못했습니다.

설명: 지정된 PowerExchange 라이선스 키가 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 올바른 라이선스 키를 제공하십시오.

-또는-

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JDEWRDR\_51026 PowerExchange가 열을 바인딩하지 못했습니다.

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## JMS 메시지

JMS\_1001 JNDI 공급자에 연결하지 못했습니다. <오류 메시지>입니다.

설명: 통합 서비스가 JNDI 공급자에 연결할 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

JMS\_1002 JNDI에서 조회된 개체 <개체 이름>이(가) 대상 개체가 아닙니다.

설명: JMS 응용 프로그램 연결에서 JMS 대상 값이 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 올바른 JMS 대상 값을 입력하십시오. JNDI 구성에 있는 값을 사용하십시오.

JMS\_1003 JMS 예외 수신기를 설정하지 못했습니다. <오류 메시지>입니다.

설명: 통합 서비스가 JMS 예외에 대해 수신기를 설정할 수 없습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

JMS\_1004 개체 <개체 이름>이(가) JNDI의 QueueConnectionFactory 개체가 아닙니다.

설명: JMS 응용 프로그램 연결에서 JMS 연결 팩터리 이름의 값이 올바르지 않습니다. 연결 팩터리의 이름이 JNDI 구성의 대기열 연결 팩터리 이름이 아닙니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 연결의 JMS 연결 팩터리 이름 특성에 대해 올바른 대기열 연결 팩터리 이름을 입력하십시오.

JMS\_1005 개체 <개체 이름>이(가) JNDI의 TopicConnectionFactory 개체가 아닙니다.

설명: JMS 응용 프로그램 연결에서 JMS 연결 팩터리 이름의 값이 올바르지 않습니다. 연결 팩터리의 이름이 JNDI 구성의 항목 연결 팩터리 이름이 아닙니다.

사용자 응답: 응용 프로그램 연결의 JMS 연결 팩터리 이름 특성에 대해 올바른 항목 연결 팩터리 이름을 입력하십시오.

JMS\_1006 대상 개체가 대기열 개체가 아닙니다.

설명: JMS 응용 프로그램 연결의 JMS 대상 특성 값이 올바른 대기열 이름이 아닙니다. 하지만 응용 프로그램 연결의 JMS 대상 유형 값이 QUEUE입니다.

사용자 응답: JMS 대상 특성에 대해 올바른 대기열 이름을 제공하십시오. 대기열 이름이 JNDI 구성에 있는지 확인하십시오.

JMS 대상 특성의 값이 항목인 경우에는 대상 유형을 TOPIC으로 변경하십시오.

JMS_1007	<b>대상 개체가 항목 개체가 아닙니다.</b>
설명:	JMS 응용 프로그램 연결의 JMS 대상 특성 값이 올바른 항목이 아닙니다. 하지만 응용 프로그램 연결의 JMS 대상 유형 값이 TOPIC입니다.
사용자 응답:	JMS 대상 특성에 대해 올바른 항목을 제공하십시오. 항목이 JNDI 구성에 있는지 확인하십시오. JMS 대상 특성의 값이 대기열인 경우에는 JMS 대상 유형을 QUEUE로 변경하십시오.
JMS_1008	<b>JMS 연결을 작성하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1009	<b>JMS 세션을 작성하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 세션을 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1010	<b>JMS 연결 소비자를 작성하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 연결 소비자를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1011	<b>JMS 연결을 시작하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 연결을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1012	<b>JMS 연결을 중지하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 연결을 중지할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1013	<b>JMS 연결을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 연결을 닫을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1014	<b>JNDI 연결을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JNDI 연결을 닫을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1015	<b>JNDI에서 개체 &lt;개체 이름&gt;을(를) 조회하지 못했습니다.</b>
설명:	JMS 응용 프로그램 연결에서 지정된 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	JMS 응용 프로그램의 특성 값이 올바른지 확인하십시오. 값이 JNDI 구성에 있는지 확인하십시오.
설명:	JNDI 서버가 실행 중이 아닐 수 있습니다.
사용자 응답:	JNDI 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 필요한 경우 서버를 시작하십시오.



JMS_1018	<b>메타데이터 확장에서 메시지 유형을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	JMS가 소스 또는 대상 정의에 표현된 메시지 유형을 찾을 수 없습니다. 리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_1019	<b>JMS 연결을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	세션 속성에 소스 한정자 또는 대상에 대해 지정된 응용 프로그램 연결이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 응용 프로그램 연결에 대한 값을 지정하십시오.
설명:	리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_1020	<b>메시지 소비자를 작성하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	JMS에서 메시지 소비자를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_1021	<b>JMS 세션과 JMS 연결 개체의 충돌로 메시지 소비자를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_1022	<b>JMS 대상 &lt;대상&gt;을(를) 가져오지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	JMS 응용 프로그램 연결의 JMS 대상 특성에 대해 지정된 값이 JNDI 구성에 없습니다.
사용자 응답:	값을 포함하도록 JNDI를 구성하십시오. 또는 JNDI 구성에 있는 값을 사용하십시오.
JMS_1023	<b>대기열 연결 팩터리 &lt;대기열 연결 팩터리&gt;을(를) 가져오지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JNDI에서 JMS에 연결할 대기열 연결 팩터리를 검색할 수 없습니다. JMS 연결 팩터리 이름 특성의 값이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	JMS 연결 팩터리 이름 특성의 값이 올바른지 확인하십시오. 또한 값이 JNDI 구성에 있는지 확인하십시오.
설명:	JNDI 서버가 실행 중이 아닐 수 있습니다.
사용자 응답:	JNDI 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 필요한 경우 JNDI 서버를 시작하십시오.
JMS_1024	<b>항목 연결 팩터리 &lt;항목 연결 팩터리&gt;을(를) 가져오지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JNDI에서 JMS에 연결할 항목 연결 팩터리를 검색할 수 없습니다. JMS 연결 팩터리 이름 특성의 값이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	JMS 연결 팩터리 이름 특성의 값이 올바른지 확인하십시오. 또한 값이 JNDI 구성에 있는지 확인하십시오.
설명:	JNDI 서버가 실행 중이 아닐 수 있습니다.
사용자 응답:	JNDI 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 필요한 경우 JNDI 서버를 시작하십시오.

JMS_1026	jndi.properties 파일을 찾을 수 없습니다. 런타임 시 추가 SSL 관련 속성이 사용되지 않습니다.
설명:	통합 서비스가 JNDI.properties 파일을 찾을 수 없으므로 SSL을 통해 세션을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	SSL을 통해 세션을 실행하려면 필요한 SSL 구성이 포함된 JNDI.properties 파일을 <INFA_HOME>/server/infra_shared/SrcFiles 디렉터리에 추가하십시오.
JMS_2002	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 세션 확장 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 속성을 읽을 수 없습니다. 리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_2025	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 수신한 메시지를 처리하는 중 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 메시지를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2026	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 수신한 메시지를 처리하는 중 JMS 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지를 처리하는 중 통합 서비스에서 JMS 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2027	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 필드 &lt;필드 이름&gt;을(를) 처리하기에 수신된 데이터가 너무 큼니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 필드에 대한 데이터를 처리할 수 없습니다. 데이터가 너무 큼니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2028	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 수신한 메시지가 본문 정의와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 본문 필드가 소스 정의와 일치하지 않는 메시지를 수신했습니다. 통합 서비스가 메시지를 거부했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 소스에서 읽는 메시지의 본문 필드가 소스 정의의 형식과 일치하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 통합 서비스가 메시지를 거부합니다.
JMS_2029	<b>소비자 종료 시 소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 소비자를 닫을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2032	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;이(가) DTM 버퍼에 데이터를 쓰는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 알 수 없는 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

JMS_2035	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;의 파티션 # &lt;번호&gt;에서 복구할 캐시 코디네이터를 가져 오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_2036	<b>파일 캐시 폴더를 입력하지 않았습니다. 파일 캐시 폴더를 입력하십시오.</b>
설명:	세션에 대한 메시지 복구를 활성화했지만 파일 캐시 폴더를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 파일 캐시 폴더를 입력하십시오.
JMS_2037	<b>보장된 메시지 배달을 위한 저장소 정보 개체를 작성하지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	세션에 대해 메시지 복구를 활성화한 상태로 세션을 실행했습니다. 통합 서비스가 데이터를 복구 캐시에 쓰려고 했을 때 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2038	<b>복구 캐시를 등록하지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 메시지 복구를 위한 세션을 등록할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2041	<b>복구 캐시에서 데이터를 복구하지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	복구 세션 중 통합 서비스가 복구 캐시에서 메시지를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2042	<b>복구 캐시에서 데이터를 복구하는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	복구 세션 중 통합 서비스에서 알 수 없는 오류가 발생했습니다. 캐시가 손상되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	캐시 파일을 제거하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
JMS_2043	<b>복구 캐시에 데이터를 쓰지 못했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터를 복구 캐시에 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2044	<b>메시지를 승인하는 중 소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	소스 메시지를 승인하는 중 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2046	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 필드 &lt;필드 이름&gt;에 대한 메시지를 처리하는 중 데이터 변환 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터 변환 오류로 인해 통합 서비스가 지정된 필드를 처리할 수 없습니다. 필드의 데이터 유형이 소스 정의에 있는 해당 필드의 데이터 유형과 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	JMS 소스 메시지 필드의 데이터 유형이 소스 정의의 데이터 유형과 호환되는지 확인하십시오.

JMS_2047	<b>메시지 수신기를 설정할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 메시지 수신기를 설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	JMS 설정이 올바른지 확인하십시오. 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2048	<b>JMS 세션을 닫는 중 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	JMS 세션을 닫을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2050	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 JMS 메시지를 수신하는 중 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 JMS 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_2051	<b>요청된 데이터 유형이 복구 캐시에 기록된 데이터와 일치하지 않습니다. 캐시가 손상되었을 수 있습니다.</b>
설명:	메시지 복구 캐시 파일에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	손상된 캐시 파일을 수동으로 삭제하십시오.
JMS_2052	<b>jms.jar 라이브러리를 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 jms.jar 파일을 로드할 수 없기 때문에 세션을 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	jms.jar 파일이 통합 서비스 /bin/javlib 디렉터리에 있는지 확인하십시오.
JMS_2063	<b>통합 서비스가 복구를 위해 활성화되었고 여러 파티션을 포함하고 있는 JMS 실시간 세션을 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	여러 파티션을 포함하고 있는 JMS 실시간 세션은 복구를 위해 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	파티션을 삭제하거나 복구를 위해 세션을 활성화하지 마십시오.
JMS_2064	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;이(가) &lt;수신한 복구 메시지 수&gt;/&lt;가능한 복구 메시지 수&gt;개의 복구 가능 메시지를 수신했습니다. 통합 서비스가 이전 세션에서 메시지를 처리했으며 파티션 &lt;파티션 ID&gt;을(를) 통해 해당 메시지를 삭제할 것입니다.</b>
사용자 응답:	세션을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_2065	<b>소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;이(가) &lt;수신한 복구 메시지 수&gt;/&lt;가능한 복구 메시지 수&gt;개의 복구 가능 메시지를 수신했습니다. 통합 서비스가 이전 세션에서 메시지를 처리하지 않았고 파티션 &lt;파티션 ID&gt;을(를) 통해 해당 메시지를 쓸 것입니다.</b>
사용자 응답:	세션을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3003	<b>기록기 연결을 작성할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상 메시지를 쓰기 위해 JMS에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

JMS_3004	<b>연결을 닫을 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 연결을 닫을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3005	<b>JMS 세션을 닫을 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	JMS 세션을 닫을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3006	<b>JMS 세션을 커밋할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 메시지를 JMS 대상에 커밋할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3007	<b>JMS 세션을 롤백할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상에서 메시지를 롤백할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3008	<b>JMS 메시지 개체를 작성할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 메모리 부족 오류입니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3009	<b>메시지 기록기를 작성할 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 메모리 부족 오류입니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3013	<b>잘못된 메시지 유형이 지정되었기 때문에 메시지 개체를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3014	<b>필드 &lt;필드 이름&gt;이(가) 올바른 JMS 대상 필드가 아닙니다.</b>
설명:	리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3015	<b>행 유형이 올바르지 않습니다. 행 유형이 INSERT, UPDATE 및 DELETE인 경우 JMS 기록기에서 메시지를 게시합니다.</b>
설명:	소스 행의 행 유형이 데이터 구동이지만 삽입, 업데이트 또는 삭제여야 합니다.
사용자 응답:	세션 속성의 속성 탭에서, 소스 행을 다음으로 처리 특성의 값을 삽입, 업데이트 또는 삭제로 설정하십시오.

JMS_3016	<b>JMS 기록기에서 알 수 없는 행 유형 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3017	<b>JMS 연결 &lt;연결 이름&gt;에서 &lt;속성 이름&gt;에 대해 제공된 값이 잘못되었습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	지정된 속성의 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 속성에 대해 올바른 값을 제공하십시오.
JMS_3018	<b>필드 &lt;필드 이름&gt;을(를) 처리하는 중에 JMS 기록기에서 JMS 예외가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	지정된 필드를 처리하는 중 통합 서비스에서 JMS 예외가 발생했습니다. 오류의 결과로 통합 서비스가 오류 임계값을 늘렸습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3020	<b>필드 &lt;필드 이름&gt;을(를) 처리하는 중에 JMS 기록기에서 데이터 변환 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	JMS 대상에 메시지를 쓸 때 통합 서비스가 지정된 필드의 데이터를 변환할 수 없습니다. 필드에 호환되지 않는 데이터 유형이 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 필드를 거부했습니다.
사용자 응답:	대상 정의의 데이터 유형이 JMS 데이터 유형과 호환되는지 확인하십시오.
JMS_3021	<b>JMS 기록기에서 일반 예외가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	JMS 기록기에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3022	<b>JMS 기록기에서 일반 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	JMS 기록기에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3023	<b>JMS 공급자에서 JMS 예외가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	대상 JMS 공급자에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3024	<b>잘못된 데이터 유형 ID: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JMS_3025	<b>JMS 기록기가 필드 &lt;필드 이름&gt;에 대해 NULL을 수신했지만 이 필드는 'Null이 아님'으로 설정되어 있습니다. 메시지가 거부됩니다.</b>
설명:	지정된 필드가 매핑의 대상 정의에서 'Null이 아님'으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	Designer에서 대상 정의를 편집하고 NULL 값을 가진 메시지가 거부되지 않도록 필드의 'Null이 아님' 옵션을 지우십시오.

JMS_3026	<b>JMS 기록기에서 JMS 예외가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	대상에 메시지를 쓸 때 통합 서비스에서 JMS 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 추가 오류 메시지가 대상의 JMSTimeToLive 필드의 잘못된 값에 관한 MQSeries JMS 메시지인 경우 이 메시지는 필드의 값에 1,000을 곱한 값을 인쇄합니다. 예를 들어 대상의 JMSTimeToLive 값이 -1인 경우 MQSeries JMS 메시지는 -1,000을 인쇄합니다.
JMS_3027	<b>JMS 기록기에서 메모리 부족 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	JVM에서 메모리가 부족합니다. 그 결과로 PowerCenter 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	JVM의 메모리를 늘리십시오. 그런 다음 세션을 다시 시작하십시오.
JMS_3028	<b>JNDI에서 기본 JMSReplyTo 개체 &lt;개체 이름&gt;을(를) 가져오는 중 JMS 기록기에서 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JNDI에서 JMSReplyTo에 대한 값을 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3029	<b>대상 &lt;대상 이름&gt;에서 필드 &lt;필드 이름&gt;의 데이터를 처리하는 중 JMS 기록기에서 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상의 지정된 필드에 대한 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
JMS_3030	<b>jms.jar 라이브러리를 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	jms.jar 파일이 <PowerCenter 설치 디렉터리>/server/bin/javaliib 디렉터리에 없습니다.
사용자 응답:	jms.jar 파일을 <PowerCenter 설치 디렉터리>/server/bin/javaliib 디렉터리에 복사하십시오.
JMS_3031	<b>통합 서비스가 메시지를 한 번만 처리한다고 보장할 수 없습니다. 일부 메시지는 손실되거나 중복될 수 있습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 JMS 기록기를 캐시 코디네이터와 함께 등록하지 않았습니다.
사용자 응답:	관계형 대상의 경우 복구 테이블이 있는지 그리고 데이터베이스 사용자 이름에 대한 테이블 작성 권한이 대상 데이터베이스 연결에 구성되어 있는지 확인하십시오. 대기열 대상의 경우 복구 대기열이 있는지 확인하십시오.
JMS_3033	<b>통합 서비스가 복구 상태를 복구 &lt;복구 대상 유형&gt;, 복구 대상 &lt;복구 대상 이름&gt;, 연결 팩터리 &lt;연결 팩터리 이름&gt;에 쓰지 못했습니다. 이유: &lt;오류 이유&gt;.</b>
사용자 응답:	오류 이유를 검토하고 내용을 적절하게 변경하십시오.
JMS_3034	<b>세션 속성에 IsDestinationNameDynamic이 참으로 설정되어 있는 경우 대상 &lt;대상 이름&gt;의 필드 &lt;필드 이름&gt;을(를) 예상할 수 있습니다.</b>
설명:	JMS 대상이 정적 대상 이름을 갖도록 구성되어 있습니다. 대상 이름이 정적인 경우, 통합 서비스는 응용 프로그램 연결에서 대상 이름을 사용합니다. JMS 대상에서 대상 이름을 예상할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 IsDestinationNameDynamic을 활성화하거나 JMS 대상에서 대상에 대한 링크를 제거하십시오.

## JSDK 메시지

JSDK_42021	<b>라이브러리를 로드하지 못했습니다. &lt;라이브러리 이름&gt;.</b>
설명:	JMS 소스에서 메시지를 읽거나 JMS 대상에 메시지를 쓰는 세션을 실행하려고 했습니다. 또는, webMethods 소스에서 문서를 읽거나 webMethods 대상에 문서를 쓰는 세션을 실행하려고 했습니다. 하지만 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 JVM 라이브러리가 올바르게 설정되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	Windows에서 통합 서비스를 실행하는 경우 jvm.dll 파일에 대한 경로를 올바르게 설정했는지 확인하십시오. 이 작업은 제어판의 시스템 설정에 있는 환경 탭에서 수행할 수 있습니다.  UNIX 또는 Linux에서 통합 서비스를 실행하는 경우 JVM 라이브러리에 대한 라이브러리 경로를 올바르게 설정했는지 확인하십시오.
JSDK_42075	<b>통합 서비스가 세션을 재설정하려고 하는데 Java 변환 &lt;변환&gt;에서 resetNotification API가 구현되지 않았습니다.</b>
설명:	Data Transformation 관리자(DTM)를 재시작 모드에서 실행하고 매핑에 resetNotification 메서드를 구현하지 않는 Java 변환이 포함되어 있는 경우 이 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	Java 변환에서 resetNotification 메서드를 구현하십시오.

## JTX 메시지

JTX_1001	<b>파티션 드라이버를 작성하지 못했습니다. 바이트 코드에서 파티션 드라이버 클래스를 로드하는 중 예외가 발생했습니다. &lt;예외 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 Java 변환 클래스에 대한 파티션 드라이버를 작성하지 못했습니다. 이 오류는 리포지토리의 일관되지 않은 바이트 코드 때문에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Designer를 사용하여 Java 변환을 위한 바이트 코드를 다시 컴파일하고 세션을 다시 실행하십시오.
JTX_1002	<b>메타데이터 확장 &lt;메타데이터 확장 이름&gt;을(를) 찾지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리는 Java 변환을 위한 코드를 Java 변환용 메타데이터 확장에 저장합니다. 통합 서비스가 Java 변환을 위한 코드에 해당하는 메타데이터 확장을 리포지토리에서 찾을 수 없습니다. 이 오류는 리포지토리의 일관되지 않은 메타데이터 때문에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Designer를 사용하여 Java 변환을 리포지토리에 저장하고 세션을 다시 실행하십시오. 그렇지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_1003	<b>입력/출력 포트 &lt;포트 이름&gt;에 대한 메타데이터를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리에서 Java 변환의 입력/출력 포트에 대한 메타데이터를 검색할 수 없습니다. 이 오류는 리포지토리의 일관되지 않은 메타데이터 때문에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Designer를 사용하여 Java 변환을 리포지토리에 저장하고 세션을 다시 실행하십시오. 그렇지 않으면, 리포지토리를 다시 작성해야 합니다.
JTX_1005	<b>열 이름 &lt;이름&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	열 이름이 올바르지 않아 통합 서비스가 Java 변환을 위한 메타데이터를 검색할 수 없습니다.



사용자 응답:	없음.
JTX_1006	<b>그룹 수가 올바르지 않습니다. Java 변환에는 정확히 하나의 입력 그룹과 하나의 출력 그룹이 있어야 합니다.</b>
설명:	Java 변환에 둘 이상의 입력 그룹 또는 출력 그룹이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	Designer에서 Java 변환을 편집하고 추가 그룹을 제거하십시오.
JTX_1008	<b>행 유형 &lt;행 유형&gt;이(가) 올바르지 않습니다. setOutRowType API의 올바른 행 유형은 INSERT, DELETE 및 UPDATE입니다.</b>
설명:	setOutRowType API를 사용하여 Java 변환을 위한 출력 행 유형을 설정했습니다. 하지만 지정된 행 유형이 올바르지 않습니다. 올바른 행 유형은 INSERT, DELETE 및 UPDATE입니다.
사용자 응답:	setOutRowType API에 대한 행 유형을 올바른 유형으로 변경하십시오.
JTX_1009	<b>파티션 드라이버를 작성하지 못했습니다. Java 변환의 바이트 코드가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Java 변환 클래스에 대한 파티션 드라이버를 작성하지 못했습니다. 이 오류는 리포지토리의 일관되지 않은 바이트 코드 때문에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Designer를 사용하여 Java 변환을 위한 바이트 코드를 다시 컴파일하고 세션을 다시 실행하십시오.
JTX_1010	<b>변환 이름은 Null일 수 없습니다. 클래스 로더를 작성하지 못하였습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리에서 변환 이름을 검색하지 못해 Java 변환을 위한 클래스 로더를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	없음.
JTX_1011	<b>Java 변환 failSession API에서 오류가 발생했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	failSession 메서드 사용으로 인해 Java 변환에서 치명적인 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	없음.
JTX_1013	<b>오류 메시지: &lt;메시지 텍스트&gt;.</b>
설명:	logError 메서드 사용으로 인해 Java 변환에 대한 세션 로그에 오류 메시지가 쓰였습니다.
사용자 응답:	없음.
JTX_1014	<b>Java 변환 API &lt;메서드 이름&gt;의 매개 변수는 NULL일 수 없습니다.</b>
설명:	Java 변환에서 NULL 값이 포함된 매개 변수를 API 메서드에 전달했습니다. 하지만 Java 변환에서 API의 매개 변수는 NULL일 수 없습니다.
사용자 응답:	Java 변환의 코드를 수정하여 NULL이 아닌 매개 변수를 API 메서드에 전달하십시오.
JTX_1015	<b>Java 변환에서 throw된 예외입니다. &lt;예외 텍스트&gt;.</b>
설명:	Java 변환의 코드가 오류를 throw했습니다. 이 메시지는 코드가 SDKException을 throw하는 경우 발생합니다.
사용자 응답:	없음.

JTX_1016	<b>Java 변환 API &lt;메서드 이름&gt;은(는) 변환 속성 &lt;이름&gt;을(를) 선택하지 않으면 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	능동 Java 변환에서 지정된 API 메서드를 사용했습니다. 하지만 변환 속성이 선택되지 않았습니 다. 능동 Java 변환에서 API 메서드를 사용하려면 변환 속성을 선택해야 합니다.
사용자 응답:	적절한 변환 속성을 선택한 후에 API 메서드를 사용하십시오.
JTX_1017	<b>수동 Java 변환에서 호출 가능 API &lt;메서드 이름&gt;을(를) 호출할 수 없습니다.</b>
설명:	수동 Java 변환에서 API 메서드를 사용했지만 수동 변환에서는 지정된 API 메서드를 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	API 메서드를 사용하려면 능동 Java 변환을 작성하십시오.
JTX_1018	<b>포트 &lt;포트 이름&gt;의 기본값을 설정하지 못했습니다. 오류: &lt;오류&gt;.</b>
설명:	Java 변환이 Java 변환 입력 및 출력 변수를 Java 변환의 입력 및 출력 포트에 지정한 기본값으 로 초기화하려고 할 때 런타임 시 예기치 않은 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	없음. 이 오류는 런타임 시 발생하는 예기치 않은 오류입니다. 변환 필드에 올바르지 않은 기본 값을 지정하면 매핑 또는 변환 유효성 검사 중에 오류가 발생합니다.
JTX_1101	<b>JExpression 인스턴스를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	변환을 위한 Java 코드에서 defineJExpression 호출에 실패했습니다.
사용자 응답:	Designer에서 식이 올바른지 확인하고 세션을 다시 실행하십시오.
JTX_1102	<b>지정된 행 유형 &lt;행 유형&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 올바른 행 유형은 INSERT, DELETE 및 UPDATE입니다.</b>
설명:	올바르지 않은 행 유형을 Java 식에서 사용했습니다. 올바른 행 유형은 INSERT, DELETE 및 UPDATE입니다.
사용자 응답:	올바른 행 유형을 사용하십시오.
JTX_1103	<b>결과가 NULL입니다.</b>
설명:	Java 변환에서 NULL 값을 반환한 식을 사용했습니다. Java 식에서는 NULL 값을 반환할 수 없 습니다.
사용자 응답:	NULL이 아닌 값을 반환하도록 Designer에서 식을 수정하십시오.
JTX_1104	<b>결과 데이터 유형은 &lt;유형&gt;입니다. 이 API 호출은 올바르지 않습니다.</b>
설명:	Java 식에서 올바르지 않은 데이터 유형을 API 메서드에 전달했습니다.
사용자 응답:	올바른 데이터 유형을 전달하도록 API 메서드에 대한 호출을 수정하거나 올바른 API 메서드를 사용하십시오.
JTX_1105	<b>결과 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	Java 식이 올바르지 않은 데이터 유형을 반환했습니다. 올바른 데이터 유형은 정수, 배열, 문자열, 문자열 및 바이트[]입니다.
사용자 응답:	올바른 데이터 유형을 반환하도록 Java 식을 수정하십시오.
JTX_1106	<b>세션 개체가 NULL입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리에서 세션 개체를 가져오지 못했습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_1107	<b>식 인수 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	Java 변환에서 올바르지 않은 데이터 유형을 식에 전달했습니다. 식의 인수가 식에 전달한 것과 다른 유형입니다.
사용자 응답:	올바른 데이터 유형을 식에 전달하십시오.
JTX_1108	<b>호출 가능 API &lt;메서드 이름&gt;의 식 문자열 매개 변수는 Null일 수 없습니다.</b>
설명:	Java 식 API 메서드의 문자열 매개 변수에 대해 NULL 값을 전달했습니다. 문자열 매개 변수는 NULL 값을 취할 수 없습니다.
사용자 응답:	문자열 매개 변수에 NULL이 아닌 값을 전달하도록 Java 식 API 메서드에 대한 호출을 수정하십시오.
JTX_1109	<b>식 &lt;식 이름&gt;(으)로 전달된 매개 변수의 수가 너무 적습니다. 예상: &lt;숫자&gt;개의 매개 변수. 전달: &lt;숫자&gt;개의 매개 변수.</b>
설명:	Java 변환에서 필요한 매개 변수 수를 식에 전달하지 않았습니다.
사용자 응답:	변환을 위한 Java 코드를 편집하고 올바른 매개 변수 수를 식에 전달하십시오.
JTX_1110	<b>식 &lt;식 이름&gt;(으)로 전달된 매개 변수의 수가 너무 많습니다. 추가 매개 변수는 무시됩니다.</b>
설명:	Java 변환의 식에서, 식에 필요한 것보다 많은 매개 변수를 전달했습니다. 통합 서비스에서 추가 매개 변수를 무시합니다.
사용자 응답:	없음. 통합 서비스가 추가 매개 변수를 무시하지 않도록 하려면 Java 식을 다시 정의하십시오.
JTX_1111	<b>JExpression API &lt;메서드 이름&gt; 매개 변수는 Null일 수 없습니다.</b>
설명:	Java 식 API 메서드에서 매개 변수에 NULL 값을 전달했습니다. Java 식 API 메서드 매개 변수에 대해 NULL 값을 전달할 수 없습니다.
사용자 응답:	Java 식 API 메서드의 매개 변수에 NULL이 아닌 값을 전달하십시오.
JTX_1114	<b>클래스 &lt;클래스 이름&gt;을(를) 로드하지 못했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 Java 변환에서 Java 변환 클래스 또는 내부 클래스를 로드할 수 없습니다. 이 오류는 리포지토리에 바이트 코드에 대해 일관성 없는 데이터가 포함되어 있거나 리포지토리에 변환을 위한 업데이트된 바이트 코드가 포함되어 있지 않은 경우에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메시지의 오류 텍스트에 명시된 오류를 수정하고 세션을 다시 실행하십시오. Designer에서 변환을 위한 Java 코드를 다시 컴파일해야 할 수 있습니다.
JTX_1115	<b>JExpression 개체 &lt;이름&gt;의 초기화 중 예외가 발생했습니다.</b>
설명:	JExpression 개체의 초기화에 실패했습니다.
사용자 응답:	정의된 식이 올바른지 확인하고 세션을 다시 실행하십시오.
JTX_1117	<b>필드 &lt;포트 이름&gt;에 대한 데이터가 잘렸습니다.</b>
설명:	Java 변환에서 이진 또는 문자열 출력 포트에 할당된 데이터의 정밀도가 포트에 대해 구성된 정밀도보다 큼니다. 그 결과 Java 변환에서 포트의 데이터를 잘렸습니다. 이 경고는 출력 포트에 할당된 데이터에 대해 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	포트의 정밀도가 포트에 할당된 데이터의 정밀도보다 크거나 같은지 확인하십시오.

JTX_60000	<b>Java 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다. 리포지토리에서 메타데이터 확장을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	Java 변환을 위한 메타데이터 확장을 검색하는 중 Designer 또는 통합 서비스에서 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60001	<b>Java 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다. 리포지토리에서 Java 코드 조각을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 변환을 위한 Java 코드 조각을 검색하는 중 Designer 또는 통합 서비스에서 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60002	<b>Java 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다. 리포지토리에서 바이트 코드를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 변환을 위한 바이트 코드를 검색하는 중 Designer 또는 통합 서비스에서 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60003	<b>Java 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다. 리포지토리에서 CRC 값을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 변환을 위한 CRC 값을 검색하는 중 Designer 또는 통합 서비스에서 내부 오류가 발생했습니다. Designer 또는 통합 서비스는 변환을 위한 바이트 코드를 확인하기 위해 바이트 코드의 현재 CRC 값을 리포지토리에 저장된 CRC 값과 비교합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60004	<b>변환에 대한 바이트 코드가 리포지토리에 없습니다. Java 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	변환을 위한 바이트 코드가 리포지토리에 없습니다.
사용자 응답:	변환을 위한 Java 코드를 컴파일하고 변환 또는 매핑의 유효성을 검사하십시오.
JTX_60005	<b>리포지토리의 바이트 코드가 올바르지 않습니다. Java 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 검색된 바이트 코드의 CRC 값이 리포지토리에 저장된 CRC 값과 일치하지 않습니다. 그 결과, 변환이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	변환을 위한 Java 코드를 컴파일하고 변환 또는 매핑의 유효성을 검사하십시오.
JTX_60007	<b>&lt;클래스 이름&gt;에 대한 개체 클래스를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	Java Runtime Environment가 바이트 코드의 클래스 이름에 대한 개체 클래스를 검색할 수 없습니다. 이 오류는 server/bin/javali 디렉터리의 pmjtx.jar 파일에 일관성 없는 데이터가 포함되어 있을 때 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60008	<b>클래스 &lt;클래스 이름&gt;에서 메서드 &lt;메서드 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	Java Runtime Environment가 변환을 위한 바이트 코드에서 Java 메서드를 찾을 수 없습니다. 이 오류는 server/bin/javali 디렉터리의 pmjtx.jar 파일에 일관성 없는 데이터가 포함되어 있을 때 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

JTX_60009	<b>클래스 &lt;클래스 이름&gt;의 개체를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	Java Runtime Environment가 Java 변환 클래스의 개체를 작성할 수 없습니다. 이 오류는 Java 변환을 위한 바이트 코드를 실행할 때 JRE에 메모리가 부족한 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메모리가 충분한지 확인하고 세션을 다시 실행하십시오.
JTX_60010	<b>클래스 &lt;클래스 이름&gt;에 대한 전역 참조를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	Java Runtime Environment가 Java 변환 클래스에 대한 전역 참조를 작성할 수 없습니다. 이 오류는 Java 변환을 위한 바이트 코드를 실행할 때 JRE에 메모리가 부족한 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메모리가 충분한지 확인하고 세션을 다시 실행하십시오.
JTX_60011	<b>getLong API를 사용할 수 없습니다. 결과 데이터 유형이 시간 또는 날짜가 아닙니다.</b>
설명:	고급 인터페이스로 작성된 Java 식이 날짜 또는 시간 값을 반환하지 않는 식의 결과를 가져오기 위해 getLong API를 사용합니다. 날짜 또는 시간 반환 값과 함께 식의 결과를 가져오려면 getLong만 사용할 수 있습니다.
사용자 응답:	식과 함께 getInt 또는 getDouble API를 사용하십시오.
JTX_60012	<b>인수 x &lt;번호&gt;의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	Java 식에 전달된 인수의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60013	<b>Java 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다. 리포지토리에서 클래스 경로를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	Designer 또는 통합 서비스가 리포지토리에서 java 변환을 위한 클래스 경로의 값을 검색할 수 없습니다. 이 오류는 리포지토리의 일관되지 않은 데이터 때문에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
JTX_60014	<b>Java 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다. 리포지토리에서 정밀도 모드를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	Designer 또는 통합 서비스가 리포지토리에서 java 변환을 위한 정밀도 모드의 값을 검색할 수 없습니다. 이 오류는 리포지토리의 일관되지 않은 데이터 때문에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## 제 12 장

# L 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [LB 메시지, 182](#)
- [LDAP 메시지, 183](#)
- [LDBG 메시지, 186](#)
- [LGS 메시지, 188](#)
- [LIC 메시지, 190](#)
- [LM 메시지, 194](#)
- [LMTGT 메시지, 207](#)
- [Lotus Notes 메시지, 209](#)

## LB 메시지

LB_47007	<b>사용자가 제출된 태스크 &lt;태스크 이름&gt;을(를) 취소했습니다.</b>
설명:	세션 또는 명령 태스크가 중지되어 실패했습니다.
사용자 응답:	태스크를 다시 시작하십시오.
LB_47008	<b>태스크에 필요한 리소스가 있는 사용 가능한 노드가 없으므로 제출된 태스크 &lt;태스크 이름&gt;이(가) 취소되었습니다.</b>
설명:	태스크에 필요한 리소스가 있는 사용 가능한 노드가 없으므로 세션 또는 명령 태스크가 실패했습니다.
사용자 응답:	태스크를 실행하는 데 필요한 리소스가 있는 노드가 하나 이상 있는지 확인하십시오. 필요한 리소스가 있는 노드가 실행 중이고 사용 가능한지 확인하십시오.
LB_47010	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 통합 서비스가 외부 리소스 관리자 라이브러리를 로드하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 관리자가 타사 리소스 관리자와 함께 사용할 수 있도록 PowerCenter를 구성했습니다. 통합 서비스에서 리소스 관리자 라이브러리를 로드할 수 없습니다.

사용자 응답:	다음을 확인하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타사 리소스 관리자 라이브러리가 지정된 PATH에 있습니다.</li> <li>• Informatica 서비스를 시작할 권한이 있는 사용자 계정에 라이브러리 파일에 대한 읽기 및 실행 사용 권한이 있습니다.</li> <li>• 라이브러리 파일이 손상되지 않았습니다.</li> </ul>
LB_47011	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 통합 서비스가 외부 리소스 관리자 인터페이스를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 관리자가 타사 리소스 관리자와 함께 사용할 수 있도록 PowerCenter를 구성했습니다. 통합 서비스에서 리소스 관리자 인터페이스에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	타사 리소스 관리자 기술 지원에 문의하십시오.
LB_47012	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 외부 리소스 관리자 인터페이스가 초기화되지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 관리자가 타사 리소스 관리자와 함께 사용할 수 있도록 PowerCenter를 구성했지만 리소스 관리자가 초기화되지 못했습니다.
사용자 응답:	타사 리소스 관리자 기술 지원에 문의하십시오.
LB_47047	<b>로드 균형 조정기가 노드 &lt;노드 이름&gt;을(를) 분리하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 노드에 여전히 예약된 또는 시작된 태스크가 있어서 로드 균형 조정기가 노드를 분리하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LB_47050	<b>올바르지 않은 노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 요청(이벤트 코드 &lt;코드&gt;)에 대해 마지막 알림을 받았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 로드 균형 조정기가 종료된 노드로부터 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## LDAP 메시지

LDAPRDR_1000	PowerExchange for LDAP <b>라이선스 키를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	PowerExchange for LDAP에 대한 올바른 라이선스 키를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구를 통해 올바른 라이선스 키를 추가하십시오.
LDAPRDR_2037	LDAP 디렉터리 서버의 경우, 루트 DSE 아래에 supportedControl 특성이 없거나 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	루트 DSE 아래에 supportedControl 특성이 구성되어 있고 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2046	PowerCenter 통합 서비스가 파일 <CDC 파일 이름>에서 변경 로그 정보를 읽지 못했습니다.
설명:	연결과 연관된 사용자에게 변경 데이터 캡처 파일에 대한 읽기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	연결과 연관된 사용자에게 변경 데이터 캡처 파일에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.

LDAPRDR_2047	PowerCenter <b>통합 서비스가 파일 &lt;CDC 파일 이름&gt;에 변경 로그 정보를 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	연결과 연관된 사용자에게 변경 데이터 캡처 파일에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	연결과 연관된 사용자에게 변경 데이터 캡처 파일에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2048	PowerCenter <b>통합 서비스가 컨텍스트에서 요청 정렬 제어에 대한 응답을 검색할 수 없습니다. 이유: &lt;이유&gt;</b>
설명:	LDAP 디렉터리 서버가 응답 정렬 제어에 대해 구성되지 않았습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서버가 응답 정렬 제어에 대해 구성되었는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2049	PowerCenter <b>통합 서비스가 컨텍스트에서 PagedResultControl에 대한 응답을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	LDAP 디렉터리 서버가 PagedResultResponseControl에 대해 구성되지 않았습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서버가 PagedResultResponseControl에 대해 구성되었는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2050	<b>필수 특성 중 하나의 값이 없어서 PowerCenter 통합 서비스가 변경 로그 항목 &lt;entry_name&gt;에 대한 수정 세부 정보를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	changeNumber, changeType 또는 targetDn 특성의 값이 없거나 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	changeNumber, changeType 또는 targetDn 특성이 있는지 그리고 연결과 연관된 사용자에게 변경 로그 DN에 기록된 각 변경의 특성에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2051	PowerCenter <b>통합 서비스가 LDAP 디렉터리 서버의 dn=&lt;특성 값&gt;에 대한 항목을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	DN이 LDAP 디렉터리 서버에서 삭제되었거나 이름이 변경되었습니다.
사용자 응답:	필수 LDAP 디렉터리 서버에 대해 세션이 구성되었는지 그리고 서버에 DN 항목이 있는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2052	PowerCenter <b>통합 서비스에서 변경 데이터 캡처 파일 위치를 가져오기 위해 변수를 확장하지 못했습니다. 이유: &lt;이유&gt;</b>
설명:	\$PMRootDir 속성이 PowerCenter 통합 서비스에 대해 구성되지 않았습니다.
사용자 응답:	\$PMRootDir 속성이 PowerCenter 통합 서비스에 대해 구성되었는지 확인하십시오.
	-또는-
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LDAPRDR_2053	PowerCenter <b>통합 서비스가 dn=&lt;특성 값&gt;에 대한 modrdn 변경을 전파하지 못했습니다.</b>
설명:	소스 특성 dn이 대상 특성 dn에 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	소스 특성 dn을 대상 특성 dn에 연결하십시오.
LDAPRDR_2056	PowerCenter <b>통합 서비스가 정렬 제어를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	LDAP 디렉터리 서버가 정렬 제어에 대해 구성되지 않았습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서버가 정렬 제어에 대해 구성되었는지 확인하십시오.



LDAPRDR_2058	<b>PowerCenter 통합 서비스에서 변경 데이터 캡처 파일이 작성될 디렉터리를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	연결과 연관된 사용자에게 지정된 위치에서 디렉터리를 작성할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	연결과 연관된 사용자에게 지정된 위치에서 디렉터리를 작성할 사용 권한이 있는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2059	<b>PowerCenter 통합 서비스가 LDAP 디렉터리 서버의 이전 targetDn &lt;특성 값&gt;에 대한 newRdn 특성을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	modrdn chagneType의 newRdn 특성 값이 없거나 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	newRdn 특성 값이 있는지 그리고 연결과 연관된 사용자에게 기록된 각 modrdn changeType에 대한 특성을 읽기 위한, 변경 로그 DN에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
LDAPRDR_2062	<b>PowerCenter 통합 서비스가 DN &lt;변경 로그 DN 이름&gt; 아래에서 변경 로그 항목을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	변경 로그가 LDAP 디렉터리 서버에서 활성화되지 않았습니다. -또는- 연결과 연관된 사용자에게 변경 로그에 대한 액세스 권한이 없습니다.
사용자 응답:	변경 로그가 디렉터리 서버에서 활성화되어 있고 액세스 가능한지 확인하십시오.
LDAPRDR_2072	<b>PowerCenter 통합 서비스가 변경 데이터 캡처 데이터 전송에 대한 초기 검사를 수행하지 못했습니다. 이유: &lt;이유&gt;</b>
설명:	변경 로그가 LDAP 디렉터리 서버에서 삭제되었거나 수정되었습니다.
사용자 응답:	변경 로그가 수정 또는 삭제되지 않았는지 확인하십시오. 변경 데이터 캡처 파일을 수정하여 변경 번호를 -1로 업데이트하십시오. -또는- 내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LDAPRDR_2076	<b>검색 필터 식을 가져오기 위해 변수를 확장하는 중에 오류가 발생했습니다. 이유: &lt;이유&gt;</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LDAPRDR_2078	<b>참조된 디렉터리 서버에 대해 사용자를 인증할 때 오류가 발생하여 PowerCenter 통합 서비스가 참조 항목 &lt;항목 DN 이름&gt;을(를) 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 자격 증명이 올바르지 않으며 참조된 디렉터리 서버에서 참조 항목을 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	동일한 이름 및 암호를 사용하여 참조된 디렉터리 서버에서 사용자를 작성하십시오. -또는- 참조 항목을 확인할 수 있도록 양쪽 디렉터리 서버에서 작동하는 자격 증명을 지정하십시오.
LDAPWRT_1000	<b>PowerExchange for LDAP 라이선스 키를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	PowerExchange for LDAP에 대한 올바른 라이선스 키를 찾을 수 없습니다.

사용자 응답:	Administrator 도구를 통해 올바른 라이선스 키를 추가하십시오.
LDAPWRT_3031	<b>항목 &lt;항목 DN 이름&gt;을(를) &lt;작업 유형&gt;할 수 없습니다.</b>
설명:	LDAP 스키마 또는 개체 클래스 규칙 위반으로 인해 PowerCenter 통합 서비스가 LDAP 디렉터리 서버에 항목을 삽입 또는 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서버에 삽입 또는 업데이트할 항목이 LDAP 스키마 또는 개체 클래스 규칙을 준수하는지 확인하십시오.
LDAPWRT_3032	<b>항목 &lt;항목 DN 이름&gt;이(가) LDAP 디렉터리 서버에 이미 있어서 해당 항목을 삽입할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	삽입할 항목이 LDAP 디렉터리 서버에 없는지 확인하십시오.
LDAPWRT_3037	<b>항목 &lt;항목 DN 이름&gt;이(가) LDAP 디렉터리 서버에 없어서 PowerCenter 통합 서비스가 해당 항목을 삭제하지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	삭제할 항목이 LDAP 디렉터리 서버에 있는지 확인하십시오.
LDAPWRT_3043	<b>업데이트할 특성 값이 RDN에서 사용되고 있어서 PowerCenter 통합 서비스가 항목 &lt;항목 DN 이름&gt;을(를) 업데이트하지 못했습니다.</b>
설명:	항목의 RDN이 LDAP 디렉터리 서버에서 수정될 특성 값을 사용합니다.
사용자 응답:	항목의 RDN이 LDAP 디렉터리 서버에서 수정될 특성 값을 사용하지 않는지 확인하십시오.
	-또는-
	대상 세션 속성에서, RDN에서 사용되는 특성 값이 업데이트될 때 이전 RDN을 삭제하는 옵션을 선택하십시오.
LDAPWRT_3052	<b>항목 &lt;항목 DN 이름&gt;의 특성 &lt;특성 이름&gt;을(를) &lt;작업 유형&gt;할 수 없습니다.</b>
설명:	LDAP 스키마 또는 개체 클래스 규칙 위반으로 인해 PowerCenter 통합 서비스가 LDAP 디렉터리 서버에 항목의 특성 값을 삽입 또는 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	삽입 또는 업데이트될 특성 값이 LDAP 스키마 또는 개체 클래스 규칙을 따르는지 확인하십시오.
	-또는-
설명:	특성 값이 없어서 PowerCenter 통합 서비스가 항목의 특성 값을 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서버의 항목에 삭제할 특성 값이 있는지 확인하십시오.

## LDBG 메시지

LDBG_8316	<b>오류. 변환 이름이 &lt;변환 이름&gt;인 파티션 지점 &lt;파티션 지점 이름&gt;에 대해 DTM 서버에 버퍼 풀 데이터 블록이 부족합니다.</b>
설명:	사용자 정의 커밋 세션 동안 Data Transformation 관리자에 버퍼 풀 데이터 블록이 부족하여 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 DTM 버퍼 블록 크기를 늘리십시오.  변환 문제가 더 자주 커밋되도록 트랜잭션 제어 식 또는 사용자 지정 변환 프로시저 코드를 수정하십시오.

LDBG_21035	<b>데이터 블록 쓰기 잠금 오류. 오프셋 &lt;오프셋 값&gt;, 이유 [장치에 남은 공간이 없음].</b>
설명:	공간이 부족하여 통합 서비스가 디스크에 데이터를 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템 디스크의 여유 공간을 늘리십시오. 운영 체제에서 통합 서비스를 시작하는 사용자에게 대한 디스크 공간을 제한하지 않는지 확인하십시오.
설명:	이 메시지는 <b>CMN_1107</b> 을 따릅니다. 디스크에 공간이 부족하여 통합 서비스가 조이너 인덱스 또는 데이터 캐시 파일에 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	조이너 인덱스 및 데이터 캐시 크기를 늘리십시오. 가능한 경우, 모든 데이터를 저장할 수 있도록 인덱스 및 데이터 캐시 크기를 늘리십시오.
LDBG_21149	<b>테이블 잘라내기 순서 결정 중 ERROR 발생 - 대상의 제약 조건 로드 종속성을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	대상 테이블을 잘라내기 위해 시도하는 중이지만 통합 서비스가 대상 테이블 간의 종속성을 결정할 수 없습니다. 순환 키 관계와 같은 오류 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	대상 테이블 간 종속성의 유효성을 확인하십시오.
LDBG_21178	<b>오류: 대상에 자체 참조 제약 조건이 있습니다.</b>
설명:	제약 조건 기반 로드에 대한 세션을 설정했지만 통합 서비스가 대상 테이블 간의 종속성을 결정할 수 없습니다. 순환 키 관계와 같은 오류 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	대상 테이블 간 종속성의 유효성을 확인하십시오.
LDBG_21409	<b>대상 &lt;대상 이름&gt; 경고: 외래 키 &lt;외래 키 포트 이름&gt;의 기본 키 테이블이 동일한 활성 소스 또는 트랜잭션 생성기에서 온 것이 아닙니다. 이 제약 조건이 적용되지 않습니다. 따라서 잠재적 교착 상태로 인해 세션이 중단될 수 있습니다.</b>
설명:	매핑이 기본 키-외래 키 관계가 있는 대상 테이블에 쓰지만 대상이 트랜잭션 제어 변환 또는 활성 소스와 같은 다른 트랜잭션 생성기로부터 데이터를 받습니다. 통합 서비스가 기본 키-외래 키 관계를 적용할 수 없습니다. 소스 데이터에 따라 세션이 중단될 수 있습니다.
사용자 응답:	세션이 중단되면 제약 조건 기반 로드를 적용하도록 매핑을 설계하십시오. 또는 대상 데이터베이스의 대상 간에 기본 키-외래 키 관계를 제거하십시오.
LDBG_21511	<b>TE: 치명적인 변환 오류입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 치명적인 행 오류가 발생하여 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
LDBG_21604	<b>데이터 블록 읽기 잠금 오류, 오프셋 &lt;번호&gt;, 이유: &lt;이유&gt;.</b>
설명:	조이너 캐시에서 읽는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	대상을 잘라내고 세션을 다시 실행하십시오.
LDBG_21605	<b>디렉터리 &lt;디렉터리 이름&gt;에서 파일을 열 수 없습니다.</b>
설명:	조이너 캐시 디렉터리에서 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	파일 시스템 사용 권한과 캐시 디렉터리의 여유 공간을 확인하십시오.

LDBG_21633	<b>&lt;조회 변환&gt;에 대한 동적 조회 캐시의 경우 입력 행의 조건 필드에 NULL 값이 있습니다. 이 행은 조회 캐시 업데이트에 사용되지 않습니다.</b>
설명:	매핑의 조회 변환에서 동적 조회 캐시를 사용하고 소스 행의 조회 조건에 사용되는 열에 Null 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	없음. 조회 캐시에 행이 있을 때 통합 서비스는 캐시 또는 대상 테이블의 행을 업데이트하지 않습니다.
LDBG_21668	<b>오류: Informatica 서버 라이선스에서 한 번에 두 개 이상의 데이터베이스 라이선스 사용이 허용되지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스 구성에 둘 이상의 데이터베이스 라이선스가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 라이선스에서는 데이터베이스 라이선스를 한 번에 두 개 이상 사용할 수 없습니다. 단 하나의 데이터베이스 라이선스로 통합 서비스를 구성하십시오.

## LGS 메시지

LGS_10006	<b>자동 제거 중 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 건너뛰었습니다.</b>
설명:	로그 이벤트 파일의 일별 제한 또는 크기 제한에 도달하여 로그 관리자가 로그 이벤트 파일을 제거했습니다. 하지만 해당 파일은 사용 중이었거나 최근에 수정되었기 때문에 로그 관리자가 삭제하지 않았습니다.
사용자 응답:	없음. 파일이 사용 중이 아니거나 최근에 수정되지 않은 경우 다음 로그 제거 시에 로그 관리자가 파일을 삭제합니다.
LGS_10010	<b>디렉터리 &lt;directory name&gt;에서 일부 파일이 삭제되지 않았습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 디렉터리에서 로그 이벤트 파일을 제거하려고 시도했습니다. 하지만 일부 로그 이벤트 파일이 최근에 수정되었거나 로그 관리자가 여전히 사용하고 있습니다.
사용자 응답:	없음. 파일이 사용 중이 아니거나 최근에 수정되지 않은 경우 다음 로그 제거 시에 로그 관리자가 파일을 삭제합니다.
LGS_10013	<b>잘못된 수의 로그 이벤트를 받았습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 로그 이벤트를 검색하려고 시도했지만 이벤트 수가 잘못되었습니다. 이 오류는 <i>infacmd</i> 를 사용하여 로그 이벤트를 검색할 때 잘못된 이벤트 수를 입력하면 발생할 수 있습니다. 검색할 로그 이벤트 수로 0을 입력하는 경우를 예로 들 수 있습니다.
사용자 응답:	검색할 올바른 로그 이벤트 수를 입력하십시오.
LGS_10016	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 파일 병합 스트림을 닫지 못했습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 동일한 로그 이벤트 파일에 대한 여러 파일 스트림을 닫지 못했습니다. 이 오류는 로그 관리자가 쓰기를 시작한 이후에 로그 이벤트 파일에 대한 사용 권한이 수정되었거나 아니면 파일이 제거된 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하고 Informatica 서비스를 실행하는 사용자 계정에 해당 파일에 대한 읽기 및 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

LGS_10017	<b>&lt;디렉터리 이름&gt; 디렉터리를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 로그 이벤트 파일의 공유 위치에서 디렉터리를 작성하지 못했습니다. 이 오류는 로그 관리자에게 로그 이벤트 파일의 공유 디렉터리 위치에 대한 액세스 권한이 없는 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	<b>Informatica</b> 서비스를 실행하는 사용자 계정에 공유 디렉터리 위치에 대한 읽기 및 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
LGS_10019	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 파일 스트림 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열지 못했습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 읽거나 쓰기 위해 로그 이벤트 파일을 열 수 없습니다. 이 오류는 로그 관리자가 읽거나 쓰기를 시작한 이후 로그 이벤트 파일 또는 로그 이벤트 디렉터리에 대한 사용 권한이 수정되었을 때 아니면 파일이 제거된 경우에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하고 <b>Informatica</b> 서비스를 실행하는 사용자 계정에 해당 파일에 대한 읽기 및 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
LGS_10021	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 파일 스트림 &lt;파일 이름&gt;에서 로그 이벤트를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 로그 이벤트 파일에서 로그 이벤트를 검색하려고 시도했습니다. 하지만 로그 이벤트 파일에 일관성이 없는 데이터가 들어 있습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하십시오.
LGS_10024	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 로그 요청에 실패했습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 공유 디렉터리 위치에서 로그 이벤트를 검색하려고 했지만 오류로 인해 검색에 실패했습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하고 로그 이벤트를 다시 보십시오.
LGS_10026	<b>로그 서비스 구성에 노드 &lt;노드 이름&gt;의 로그 서비스 디렉터리 값이 누락되었습니다.</b>
설명:	도메인 구성에 디렉터리 위치가 누락되어 로그 관리자가 로그 이벤트 파일의 공유 디렉터리 경로에 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	로그 이벤트 파일의 디렉터리를 구성하십시오.
LGS_10028	<b>인덱스 파일 &lt;파일 이름&gt;이(가) 손상되었습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 로그 이벤트 데이터 파일에 빠르게 액세스하기 위해 각 로그 파일 디렉터리에서 인덱스 파일을 사용합니다. 로그 관리자가 인덱스 파일에서 읽거나 인덱스 파일에 쓸 수 없었습니다. 이 오류는 인덱스 파일에 대한 사용 권한이 수정되는 경우 또는 파일이 제거된 경우에 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정한 후 로그 이벤트를 보고 로그 이벤트를 내보내거나 로그 이벤트를 다시 제거하십시오. <b>Informatica</b> 서비스를 실행하는 사용자 계정에 파일에 대한 읽기 및 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
LGS_10034	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 로그 요청에 실패했습니다. &lt;오류 텍스트&gt; 오류로 인해 변경 내용을 롤백할 수 없습니다.</b>
설명:	로그 관리자가 로그 이벤트 파일에 썼습니다. 하지만 오류로 인해 프로세스가 중단되었으며 로그 관리자가 로그 이벤트 파일에 대한 변경 내용을 롤백하지 못했습니다. 이 오류는 로그 관리자가 공유 디렉터리 위치에 쓰는 중 해당 디렉터리가 사용할 수 없게 되는 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하고 공유 디렉터리 위치를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

LGS_10035	<b>타임스탬프 인덱스 파일 &lt;파일 이름&gt;이(가) 손상되었습니다.</b>
설명:	로그 관리자는 타임스탬프 인덱스 파일을 사용하여 디렉터리의 로그 이벤트 파일에 액세스합니다. 하지만 타임스탬프 인덱스 파일에 일관성이 없는 데이터가 포함되어 있어 로그 관리자가 디렉터리의 로그 이벤트 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LGS_10052	<b>요청된 세션 또는 워크플로우 실행에 대한 레코드가 로그 관리자에 없습니다.</b>
설명:	세션 또는 워크플로우 실행에 대한 정보가 로그 관리자에 없습니다. 이름이 올바르지 않거나, 실행이 최신이 아니거나, 데이터베이스 테이블이 제거되었습니다.
사용자 응답:	<i>infacmd</i> 를 사용 중인 경우 워크플로우 또는 세션 이름이 올바른지 확인하십시오. 워크플로우 모니터에서 세션 또는 워크플로우 로그를 가져오려는 경우 최신 세션이나 워크플로우 실행을 선택하십시오.
LGS_10060	<b>로그 가져오기 작업 시 실행 ID 및 실행 인스턴스 이름을 모두 입력할 수는 없습니다.</b>
설명:	실행 ID와 실행 인스턴스 이름을 모두 지정했습니다.
사용자 응답:	-RunInstance 또는 -RunId 옵션을 사용하되 둘 다 사용하지는 마십시오.

## LIC 메시지

LIC_10000	<b>서비스 관리자가 아직 초기화되지 않았습니다.</b>
설명:	Tomcat 서블릿 컨테이너에서 서비스 관리자를 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자가 아직 초기화 중입니다. 서비스 관리자가 5분 내에 초기화되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10004	<b>서비스 관리자가 비활성화되어 라이선스 요청을 수락할 수 없습니다.</b>
설명:	마스터 게이트웨이의 서비스 관리자에 문제가 발생하여 자체적으로 비활성화되었습니다.
사용자 응답:	새 마스터 게이트웨이가 선택될 때까지 기다리십시오. 새 마스터 게이트웨이가 해당 서비스 관리자를 활성화할 것입니다. 새 마스터 게이트웨이가 자동으로 선택되지 않으면 이 노트를 수동으로 재사용하십시오.
LIC_10006	<b>필수 매개 변수가 누락된 요청을 받았습니다.</b>
설명:	필수 매개 변수가 누락된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10007	<b>잘못된 &lt;실제 개체 유형&gt; 매개 변수와 함께 요청을 받았습니다(필요한 유형: &lt;필요한 개체 유형&gt;).</b>
설명:	잘못된 유형의 매개 변수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

LIC_10010	<b>입력 벡터에는 뒤에 하나 이상의 서비스 이름이 따라오는 라이선스 이름이 포함되어야 합니다.</b>
설명:	올바르지 않은 매개 변수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10011	<b>&lt;라이선스 이름&gt; 라이선스를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	찾을 수 없는 라이선스에 대한 처리 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	도메인에 라이선스가 정의되어 있는지 확인하십시오.
LIC_10013	<b>다음 서비스가 이미 할당되었습니다. &lt;서비스 목록&gt;</b>
설명:	이미 다른 라이선스에 할당되어 있는 서비스를 특정 라이선스에 할당하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	이러한 서비스를 다른 라이선스에 할당하기 전에 서비스를 할당 해제하십시오.
LIC_10014	<b>요청 매개 변수에는 뒤에 암호화된 라이선스 키가 따라오는 라이선스 이름이 포함되어야 합니다.</b>
설명:	잘못된 매개 변수 수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10015	<b>요청 매개 변수에는 소스 및 대상 라이선스 이름이 포함되어야 합니다.</b>
설명:	잘못된 매개 변수 수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10017	<b>&lt;서비스 이름&gt;이(가) 어떤 라이선스에도 할당되지 않았습니다.</b>
설명:	어떤 라이선스에도 할당되지 않은 서비스를 시작하려고 했습니다.
사용자 응답:	서비스를 라이선스에 할당한 다음 서비스를 활성화하거나 시작하십시오.
LIC_10018	<b>요청 매개 변수에는 뒤에 설명이 따라오는 라이선스 이름이 포함되어야 합니다.</b>
설명:	잘못된 매개 변수 수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10019	<b>요청 매개 변수에는 뒤에 올바른 노드 이름이 따라오는 유효한 서비스 이름이 포함되어야 합니다.</b>
설명:	잘못된 매개 변수 수가 포함된 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10020	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;의 운영 체제 유형을 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	플랫폼을 설정할 수 없는 노드에서 서비스를 시작하려고 했습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10025	<b>서비스 &lt;활성화된 서비스 목록&gt;이(가) 활성화되었거나 서비스 &lt;누락된 서비스 목록&gt;을 (를) 찾을 수 없어 라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;에서 할당 해제할 수 없습니다.</b>
설명:	활성화된 서비스에 대한 할당 해제 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	계속하기 전에 서비스를 비활성화하십시오.

설명:	알 수 없는 서비스에 대한 할당 해제 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	서비스 이름을 확인하고 다시 제출하십시오.
LIC_10026	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt;이(가) &lt;서비스 이름&gt; 서비스를 시작할 수 없습니다. &lt;플랫폼 이름&gt; 플랫폼에서 실행하도록 라이선스가 허가되지 않았습니다.</b>
설명:	라이선스가 허가되지 않은 플랫폼에서 서비스를 시작하려고 했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 지정된 플랫폼에 대해 라이선스 키를 업데이트 하십시오.
LIC_10027	<b>&lt;만료 날짜&gt;에 만료된 라이선스 키를 추가하지 못했습니다.</b>
설명:	이미 만료된 라이선스 키를 추가하라는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 라이선스 키를 연장하십시오.
LIC_10028	<b>다음과 같은 이유로 인해 라이선스 키가 올바르지 않아 추가하지 못했습니다. &lt;라이선스 키가 올바르지 않은 이유&gt;.</b>
설명:	올바르지 않은 라이선스 키를 추가하려는 요청을 받았습니다.
사용자 응답:	사용될 라이선스 키가 올바른지 확인하십시오.
LIC_10030	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt;을(를) PowerCenter &lt;제품 버전&gt;에 사용하려고 하지만 해당 라이선스는 &lt;라이선스 버전&gt;에 대해 구매한 것입니다.</b>
설명:	서비스가 다른 버전의 라이선스에 할당되었습니다.
사용자 응답:	서비스를 이 버전의 라이선스에 할당하십시오.
LIC_10033	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt;이(가) &lt;서비스 이름&gt; 서비스를 시작할 수 없습니다. 라이선스가 &lt;만료 날짜&gt;에 만료되었습니다.</b>
설명:	서비스를 만료된 라이선스에 할당했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 라이선스를 연장하십시오.
LIC_10034	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt;이(가) &lt;서비스 이름&gt; 서비스를 시작할 수 없습니다. 라이선스가 그리드 프로세스를 지원하지 않습니다.</b>
설명:	그리드를 지원하지 않는 라이선스에 그리드가 포함된 서비스를 할당했습니다.
사용자 응답:	그리드를 지원하는 라이선스에 서비스를 할당하거나 서비스에서 그리드를 제거하십시오.
LIC_10035	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt;이(가) 리포지토리 인스턴스 &lt;리포지토리 이름&gt;을(를) 시작할 수 없습니다. 라이선스에 올바른 리포지토리 수가 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 서비스를 할당하지 않는 라이선스에 리포지토리 서비스를 할당했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스를 지원하는 라이선스에 리포지토리 서비스를 할당하십시오.
LIC_10048	<b>&lt;플랫폼&gt; 플랫폼의 논리적 CPU에 대한 라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt; 새 일별 레코드를 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 쓰기 요청이 레코드를 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스가 실행되고 있는지 확인하십시오.



LIC_10049	<b>리포지토리 인스턴스에 대한 라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt; 새 일련 레코드를 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 쓰기 요청이 레코드를 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스가 실행되고 있는지 확인하십시오.
LIC_10050	<b>&lt;플랫폼&gt; 플랫폼의 &lt;플랫폼의 실제 CPU 수&gt;개 논리적 CPU에 대한 라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt; 레코드를 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 쓰기 요청이 레코드를 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스가 실행되고 있는지 확인하십시오.
LIC_10051	<b>&lt;실제 리포지토리 수&gt;개의 리포지토리 인스턴스에 대한 라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt; 레코드를 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 쓰기 요청이 레코드를 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스가 실행되고 있는지 확인하십시오.
LIC_10052	<b>도메인 내에서 찾을 수 없는 &lt;서비스 이름&gt; 서비스 관련 내용이 변경되었습니다.</b>
설명:	서비스가 방금 삭제되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10053	<b>도메인 내에서 찾을 수 없는 &lt;노드 이름&gt; 노드 관련 내용이 변경되었습니다.</b>
설명:	노드가 방금 삭제되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10054	<b>일련 번호가 &lt;라이선스 일련 번호&gt;인 라이선스를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	라이선스가 방금 삭제되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10055	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;에 대한 라이선스를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	처리될 서비스가 라이선스에 할당되지 않았습니다.
사용자 응답:	서비스를 라이선스에 할당하십시오.
LIC_10056	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름&gt;/&lt;라이선스 일련 번호&gt;이(가) &lt;서비스 이름&gt; 서비스를 시작할 수 없습니다. 라이선스가 백업 노드를 지원하지 않습니다.</b>
설명:	서비스를 잘못된 라이선스에 할당했습니다.
사용자 응답:	올바른 라이선스를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10061	<b>올바르지 않은 서비스 이름 &lt;서비스 이름&gt;(으)로는 라이선스 사용에 대한 유효성을 검사할 수 없습니다.</b>
설명:	누락된 또는 올바르지 않은 서비스 이름에 대해 라이선스 권한 부여가 요청되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

LIC_10062	<b>올바르지 않은 노드 이름 &lt;노드 이름&gt;(으)로는 라이선스 사용에 대한 유효성을 검사할 수 없습니다.</b>
설명:	누락된 또는 올바르지 않은 노드 이름에 대해 라이선스 권한 부여가 요청되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LIC_10063	<b>라이선스 &lt;라이선스 이름/라이선스 일련 번호&gt;이(가) &lt;서비스 이름&gt; 서비스를 시작할 수 없습니다. 라이선스가 운영 체제 프로필을 지원하지 않습니다.</b>
설명:	운영 체제 프로필을 사용하는 통합 서비스가 운영 체제 프로필을 지원하지 않는 라이선스에 할당되었습니다.
사용자 응답:	운영 체제 프로필을 지원하는 라이선스에 통합 서비스를 할당하십시오. 통합 서비스에 대한 운영 체제 프로필 사용을 비활성화하십시오.
LIC_10064	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스를 &lt;노드 이름&gt; 노드에서 시작할 수 없습니다. &lt;플랫폼 이름&gt; 플랫폼에 라이선스가 허가된 CPU 수가 초과되었기 때문입니다.</b>
설명:	라이선스가 허가된 현재 CPU 수로 서비스를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 영업 담당자에게 문의하여 이 플랫폼에 대한 논리적 CPU를 추가로 구입하십시오. 영업 담당자가 누구인지 모르는 경우에는 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 서비스 요청을 기록하십시오.

## LM 메시지

LM_36053	<b>서버 모드 &lt;현재 서버 모드&gt;이(가) 잘못되었습니다. 기본 서버 모드 &lt;기본 서버 모드&gt;이(가) 사용됩니다.</b>
설명:	Administrator 도구에서 데이터 이동 모드를 수정했습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구를 수정하여 데이터 이동 모드를 ASCII 또는 유니코드로 변경하십시오.
LM_36072	<b>구성에서 \$PMStorageDir을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 프로세스에서 장애 조치 및 복구에 사용되는 스토리지 디렉터리를 결정할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 프로세스 속성에서 \$PMStorageDir을 올바르게 구성했는지 확인하십시오.
LM_36129	<b>로그 파일 &lt;이름&gt;을(를) 열 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 명명된 로그 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 또는 워크플로우 속성에서 지정한 디렉터리에 로그 파일이 있는지 확인하십시오. 또한 로그 파일에 액세스하려는 사용자에게 파일에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
LM_36133	<b>로그 파일 &lt;이름&gt;을(를) 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 명명된 로그 파일을 열었지만 읽을 수 없습니다. 사용자가 액세스를 시도하는 중에 관리자가 로그 파일을 삭제했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 또는 워크플로우 속성에서 지정한 디렉터리에 로그 파일이 있는지 확인하십시오. 그렇다면 파일에 다시 액세스해 보십시오.

LM_36134	<b>세션을 초기화하는 중입니다. 세션 로그 파일을 일시적으로 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	세션이 아직 초기화 중일 때 세션 로그 파일에 액세스하려고 합니다.
사용자 응답:	세션 초기화가 완료될 때까지 기다린 다음 파일을 여십시오.
LM_36136	<b>워크플로우(&lt;워크플로우 ID&gt; &lt;실행 ID&gt;)가 포함된 태스크 인스턴스 &lt;태스크 ID&gt;이(가) 이 통합 서비스에서 실행되지 않았습니다.</b>
설명:	지정된 태스크 인스턴스가 실행되지 않았습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 검토하여 태스크 인스턴스가 실행되지 않은 이유에 관한 세부적인 정보를 확인하십시오.
LM_36138	<b>워크플로우 로그 이름을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	워크플로우 속성에서 워크플로우 로그 이름을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성에서 워크플로우 로그 이름을 입력하십시오.
LM_36210	<b>리포지토리에서 worklet 인스턴스 이름을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 <b>worklet</b> 을 삭제했을 수 있습니다.
사용자 응답:	<b>worklet</b> 이 있는지 확인하십시오.
설명:	데이터베이스 서버 또는 리포지토리 서비스가 실패했을 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 서버 및 리포지토리 서비스가 실행되고 있는지 확인하십시오.
설명:	리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36220	<b>로그 파일 &lt;이름&gt;에 데이터가 없습니다.</b>
설명:	로그 파일이 비어 있습니다. 누군가 콘텐츠를 삭제했기 때문인 것 같습니다.
사용자 응답:	로그 파일 데이터를 참조해야 한다면 세션 또는 워크플로우를 다시 실행하여 로그 파일을 다시 생성하십시오.
LM_36225	<b>세션 인스턴스 [ID = &lt;번호&gt;](폴더 [ID = &lt;번호&gt;]), 워크플로우 [ID = &lt;번호&gt;] [실행 ID = &lt;번호&gt;], worklet [ID = &lt;번호&gt;]에 대해 세션 로그 파일이 작성되지 않았습니다(가능한 이유: 초기화 중 세션 실패).</b>
설명:	초기화 중에 세션이 실패하여 통합 서비스가 명명된 세션 로그 파일을 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션이 실패한 이유를 보려면 워크플로우 또는 서버 로그 파일을 확인하십시오.
LM_36229	<b>연결이 끊어졌거나 클라이언트가 회신, 클라이언트 &lt;이름&gt;, 연결 &lt;이름&gt;, 요청 ID &lt;번호&gt;을(를) 너무 늦게 처리하여 요청이 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 네트워크 연결을 통해 세션 또는 워크플로우 로그 파일을 검색하려고 시도했지만 연결이 끊어졌거나 시간이 초과되었습니다.
사용자 응답:	네트워크 연결을 확인하고 로그 파일 열기를 다시 시도하십시오.

LM_36269	<b>호스트 &lt;호스트 시스템&gt;의 클라이언트 &lt;PowerCenter 클라이언트&gt;(으)로부터 서비스 유형 &lt;서비스 유형&gt;, 서비스 이름 &lt;서비스&gt;, 서비스 프로세스 이름 &lt;노드&gt;에 연결하기 위한 연결 요청이 있었습니다. 서비스 프로세스 &lt;노드&gt;은(는) 적합한 서비스 프로세스가 아니므로 연결 요청이 실패했습니다.</b>
설명:	클라이언트 응용 프로그램이 마스터 서비스 프로세스가 아닌 서비스 프로세스에 연결을 시도했습니다. <i>pmcmd</i> 를 사용할 때, <i>pmcmd</i> 옵션 <i>-d</i> <도메인> 및 <i>-sv</i> <서비스>이(가) 아닌 호스트 이름 및 포트 번호 옵션을 사용하면 이 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	노드를 사용할 수 있는지 확인하고 연결을 다시 시도하십시오. <i>pmcmd</i> 를 사용하는 경우 옵션 <i>-d</i> <도메인> 및 <i>-sv</i> <서비스>을(를) 사용하십시오.
LM_36271	<b>호스트 &lt;노드&gt;의 클라이언트 &lt;클라이언트&gt;(으)로부터 서비스 유형 &lt;유형&gt;, 도메인 이름 &lt;도메인&gt;, 서비스 이름 &lt;서비스&gt;, 서비스 프로세스 이름 &lt;노드&gt;에 연결하기 위한 연결 요청이 있었습니다. 서비스에 대한 조회에 실패하여 연결 요청이 실패했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 도메인에서 통합 서비스를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 도메인에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 호스트 이름과 포트 번호 옵션이 아닌 <i>pmcmd</i> 옵션 <i>-d</i> <도메인> 및 <i>-sv</i> <서비스>을(를) 사용하십시오.
LM_36272	<b>URI &lt;유니버설 리소스 식별자&gt;에서 게이트웨이 정보를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 마스터 게이트웨이를 식별할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스가 게이트웨이 노드에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 게이트웨이 노드에서 Informatica 서비스를 시작하십시오.
LM_36273	<b>URI &lt;유니버설 리소스 식별자&gt;을(를) 사용하여 이름 서비스 조회로부터 도메인 &lt;도메인&gt;, 서비스 &lt;서비스&gt;, 서비스 프로세스 &lt;노드&gt;에서 서비스를 조회하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36274	<b>이 URI &lt;서비스 프로세스&gt;을(를) 사용하여 이름 서비스 조회로부터 도메인 &lt;도메인&gt;, 서비스 &lt;서비스&gt;, 서비스 프로세스 &lt;서비스 프로세스&gt;에서 서비스를 조회하지 못했습니다(오류 코드 &lt;코드&gt;, 오류 메시지 &lt;메시지 텍스트&gt;).</b>
설명:	서비스 관리자가 지정된 이유로 통합 서비스에 대한 연결 정보를 제공하지 못했습니다.
사용자 응답:	도메인과 통합 서비스가 실행되고 있는지 확인하십시오. 올바른 URI(Uniform Resource Identifier)를 사용했는지 확인하십시오.
LM_36275	<b>호스트 &lt;호스트 시스템&gt;의 클라이언트 &lt;PowerCenter 클라이언트&gt;(으)로부터 서비스 유형 &lt;서비스 유형&gt;, 도메인 이름 &lt;도메인&gt;, 서비스 이름 &lt;서비스&gt;, 서비스 프로세스 이름 &lt;노드&gt;에 연결하기 위한 연결 요청이 있었습니다. 서비스가 연결을 리디렉션하도록 구성되어 있지 않아 연결 요청이 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 연결을 리디렉션하지 않도록 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 속성에서, 사용자 지정 플래그 EnableConnectionRedirection을 기본값인 예로 설정하십시오.
LM_36310	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 로그 파일 &lt;이름&gt;을(를) 열 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 명명된 워크플로우 실행 중에 명명된 로그 파일을 열 수 없습니다. 워크플로우가 실패했습니다.

사용자 응답:	워크플로우 속성에 지정된 워크플로우 로그 파일 디렉터리가 있는지 그리고 로그 파일에 액세스 하려는 사용자에게 파일에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
LM_36311	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 워크플로우 로그 파일 이름 &lt;이름&gt;을(를) 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우의 로그 파일 이름이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성에서 워크플로우 로그 파일 이름을 확인하십시오. 워크플로우 로그 파일 이름 필드에 파일 경로를 나타내기 위해 파일 경로를 직접 입력했거나 서비스 프로세스 변수를 사용한 경우, 파일 경로가 올바른지 그리고 서비스 프로세스 변수의 철자가 정확한지 확인하십시오.
LM_36312	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 로그 경로 &lt;경로&gt;이(가) &lt;숫자&gt;자 제한을 초과합니다.</b>
설명:	워크플로우 속성에 지정한 워크플로우 로그 파일 경로가 너무 길습니다.
사용자 응답:	표시된 문제 제한보다 작거나 같도록 파일 경로를 줄이십시오.
LM36320	<b>&lt;워크플로우 또는 태스크 이름&gt;: 실행에 실패했습니다.</b>
설명:	워크플로우 또는 태스크 실행에 실패했습니다.
사용자 응답:	워크플로우 및 세션 로그의 기타 메시지를 검토하여 실패 원인을 찾아내고 문제점을 수정한 다음 워크플로우를 다시 실행하십시오.
LM_36338	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 이 통합 서비스에서 현재 실행 중인 작업이 아직 완료되지 않아 이 워크플로우의 실행을 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 워크플로우를 실행 중일 수 있습니다.
사용자 응답:	다시 시작하려면 워크플로우가 완료될 때까지 기다리십시오.
설명:	일시 중단되었지만 중지되지는 않은 워크플로우를 다시 시작하려고 시도했을 수 있습니다.
사용자 응답:	일시 중단된 워크플로우를 다시 시작하려면 재개를 선택하여 워크플로우를 완료하십시오.
설명:	계속 실행되도록 설정된 워크플로우를 변경했습니다.
사용자 응답:	워크플로우를 중지하거나 예약을 취소하고, 워크플로우를 저장한 다음, 워크플로우를 다시 시작하거나 다시 예약하십시오.
LM_36348	<b>&lt;워크플로우, worklet 또는 세션 인스턴스 이름&gt;: 매개 변수 파일 &lt;이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 명명된 워크플로우, worklet 또는 세션에 대한 매개 변수 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우 또는 세션 속성에서 명명된 매개 변수 파일이 지정된 디렉터리에 있는지 확인하십시오. 또한 파일에 액세스하는 사용자에게 파일에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
LM_36349	<b>&lt;워크플로우 또는 worklet 이름&gt;: 변수 관리자를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36350	<b>미리 정의된 변수 &lt;이름&gt;을(를) 바인딩하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

LM_36351	<b>&lt;워크플로우 이름&gt;: 변수 값을 지속하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 지속형 변수 값을 리포지토리에 쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36362	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 리포지토리의 워크플로우 로그 개수가 음수 &lt;숫자&gt;입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36363	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 워크플로우 로그 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) &lt;파일 이름&gt;(으)로 바꿀 수 없습니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우의 워크플로우 로그를 실행 횟수 기준으로 저장했습니다. 통합 서비스가 기존 로그 파일의 이름을 바꾸려고 시도할 때 오류가 발생했습니다. 로그 파일이 있는 디스크에 공간이 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	로그 파일이 있는 디스크와 디렉터리를 확인하십시오. 디스크 공간을 충분히 확보하십시오.
LM_36364	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 리포지토리에서 로그 파일 번호를 충분하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36366	<b>&lt;worklet 이름&gt;: 변수 &lt;이름&gt;에 대해 전달되는 값을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 명명된 변수의 초기 값을 명명된 worklet에 전달하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36367	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;: 중단 전자 메일의 사용자 이름이 비어 있습니다.</b>
설명:	중단 전자 메일을 보내도록 워크플로우를 구성했지만 중단 전자 메일에 전자 메일 주소가 없습니다.
사용자 응답:	중단 전자 메일 태스크의 전자 메일 사용자 이름 필드에 전자 메일 주소를 입력하십시오.
LM_36368	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;: 중단 전자 메일을 보내지 못했습니다.</b>
설명:	중단 전자 메일을 보내도록 워크플로우를 구성했지만 통합 서비스가 중단 전자 메일을 보내지 못했습니다. 이 오류는 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에서 전자 메일 프로필을 지정하지 않았거나 시스템에 전자 메일 클라이언트가 없는 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 호스팅하는 시스템에서 전자 메일 프로필을 지정했는지 그리고 시스템에 올바른 전자 메일 클라이언트가 있는지 확인하십시오.
LM_36369	<b>&lt;세션 태스크 인스턴스&gt; &lt;태스크 인스턴스 경로&gt; 알 수 없는 유형의 태스크 인스턴스 &lt;태스크 인스턴스 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	통합 서비스의 버전과 리포지토리의 버전이 일치하지 않아 통합 서비스에서 태스크 유형을 인식할 수 없습니다. 리포지토리만 업그레이드하고 통합 서비스는 업그레이드하지 않았습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 업그레이드하십시오.

LM_36381	<b>&lt;worklet 이름&gt;: 변수 &lt;이름&gt;에 대해 전달되는 값을 설정하지 못했습니다. 이 이름으로 된 사용자 정의 변수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 명명된 worklet에서 명명된 변수의 초기 값을 재정의하려고 했지만 명명된 worklet 변수를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	worklet에서 명명된 변수를 정의했는지 확인하십시오.
LM_36382	<b>&lt;worklet 이름&gt;: 변수 &lt;이름&gt;에 대해 전달되는 값을 설정하지 못했습니다. 상위 &lt;워크플로우 또는 worklet 이름&gt;에서 변수 &lt;이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 명명된 worklet에서 명명된 변수의 초기 값을 재정의하려고 했습니다. 하지만 명명된 상위 워크플로우 또는 worklet 변수를 찾지 못해 이 작업을 수행하지 못했습니다.
사용자 응답:	상위 워크플로우 또는 worklet에서 명명된 변수를 정의했는지 확인하십시오.
LM_36383	<b>변수 매개 변수를 확장하는 동안 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36385	<b>워크플로우 &lt;이름&gt;: 워크플로우 &lt;이름&gt;에 대한 실행 잠금을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 워크플로우를 시작했지만 로드 관리자가 워크플로우를 실행하기 전에 워크플로우를 잠글 수 없습니다. 이 메시지는 사용자 또는 다른 사용자가 현재 워크플로우를 실행 중인 경우에 표시됩니다.
사용자 응답:	워크플로우를 다시 실행하기 전에 워크플로우 실행을 완료했는지 확인하십시오.
LM_36401	<b>&lt;세션 태스크 인스턴스&gt; &lt;태스크 인스턴스 경로&gt; 실행이 예기치 않게 종료되었습니다.</b>
설명:	DTM 프로세스가 올바로 중지, 중단 또는 실패하지 않았습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36440	<b>&lt;태스크 유형&gt; 태스크 인스턴스 &lt;태스크 인스턴스 경로&gt;: &lt;워크플로우 또는 worklet&gt; &lt;워크플로우 또는 worklet 이름&gt;에 대한 지속형 변수 값을 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 워크플로우 또는 worklet에 대한 지속형 변수 값을 가져오지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 통합 서비스 로그 및 리포지토리 에이전트 로그를 확인하십시오.
LM_36441	<b>오류: 매개 변수 목록과 매개 변수 파일이 모두 지정되어 있습니다.</b>
설명:	타사 응용 프로그램이 워크플로우를 시작하려고 했고 매개 변수 목록과 매개 변수 파일을 모두 지정했습니다. 통합 서비스가 워크플로우를 실행하려면 둘 중 하나만 필요하며 둘 다는 필요하지 않습니다.
사용자 응답:	타사 응용 프로그램에서, 매개 변수 목록 또는 매개 변수 파일만 지정했는지 확인하십시오.
LM_36471	<b>&lt;워크플로우 이름&gt;: 저장소의 정보가 일관되지 않거나 불완전하여 워크플로우 장애 조치의 예약에 실패했습니다.</b>
설명:	추적 메시지. 고가용성 옵션이 있는 경우 워크플로우 예약 정보가 저장소 디렉터리 \$PMStorageDir의 저장소 파일에 기록됩니다. 통합 서비스가 다른 노드에서 예약된 워크플로우를 시작하는 데 필요한 정보를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우를 실행하려면 워크플로우를 다시 명시적으로 예약하십시오.

LM_36476	<b>&lt;워크플로우 이름&gt;: 워크플로우를 내부에서 복구 모드로 예약할 수 없으므로 워크플로우 장애 조치 실행에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 워크플로우를 다른 노드로 장애 조치한 후 내부 제한이 초과되었습니다.
사용자 응답:	워크플로우를 수동으로 복구해 보십시오. 또한 서비스 프로세스가 워크플로우를 시작한 노드의 가용성을 확인하십시오.
LM_36477	<b>&lt;워크플로우 이름&gt;: 장애 조치용 워크플로우 정보를 저장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 장애 조치를 활성화하기 위해 워크플로우 데이터를 저장소 파일에 쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 저장소 디렉터리 <code>\$PMStorageDir</code> 에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 저장소 디렉터리에 액세스하려면 디렉터리가 올바르게 매핑 또는 마운트되어야 하며 통합 서비스에 필요한 보안 사용 권한이 있어야 합니다. 디렉터리가 없거나 디렉터리에 쓸 수 없는 경우 지속성에 대한 요청을 저장할 수 없습니다. 디렉터리가 꼭 차지 않았는지 확인하십시오.
LM_36527	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;: 이 세션 인스턴스에 대해 세션 후 전자 메일을 보내기 위한 세션을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	세션 개체를 포함하고 있는 리포지토리가 실행되고 있지 않습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 시작하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36528	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;: 이 세션 인스턴스에 대해 전자우편 사용자 이름 &lt;사용자 이름&gt;을(를) 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36529	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;: 이 세션 인스턴스에 대한 세션 후 실패 전자 메일 구성 요소의 전자 메일 사용자 이름이 비어 있습니다.</b>
설명:	세션에 대해 실패 시 전자 메일 보내기 옵션을 선택했지만 세션 후 전자 메일에 대한 전자 메일 주소가 없습니다.
사용자 응답:	세션 후 전자 메일 태스크의 전자 메일 사용자 이름 필드에 전자 메일 주소를 입력하십시오.
LM_36530	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;: 이 세션 인스턴스에 대해 세션 후 실패 전자 메일을 보내지 못했습니다.</b>
설명:	세션에 대해 실패 시 전자 메일 보내기 옵션을 선택했지만 통합 서비스가 세션 후 전자 메일을 보내지 못했습니다. 이 오류는 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에서 전자 메일 프로필을 지정하지 않았거나 시스템에 전자 메일 클라이언트가 없는 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 호스팅하는 시스템에서 전자 메일 프로필을 지정했는지 그리고 시스템에 올바른 전자 메일 클라이언트가 있는지 확인하십시오.



LM_36538	<b>&lt;세션 인스턴스 경로&gt;: 임시 매개 변수 파일 &lt;매개 변수 파일 이름&gt;에 쓸 수 없습니다(오류: &lt;오류 번호&gt; &lt;오류의 원인&gt;).</b>
설명:	워크플로우가 그리드에서 실행되도록 구성되었습니다. 마스터 서비스 프로세스가 작업자 서비스 프로세스에 대한 매개 변수 파일을 사용하는 세션을 배포했습니다. 작업자 서비스 프로세스는 마스터 서비스 프로세스에서 받은 매개 변수 파일 정보를 사용하여 해당 \$PMTempDir 디렉터리에서 임시 매개 변수 파일을 작성해야 합니다. 하지만 Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로파일의 운영 체제 사용자에게 \$PMTempDir에 대한 쓰기 권한이 없거나 디렉터리에 이름이 동일한 파일이 포함되어 있어 작업자 서비스 프로세스가 임시 매개 변수 파일을 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스 계정 또는 작업자 노드의 운영 체제 프로파일에 있는 운영 체제 사용자에게 \$PMTempDir에 대한 읽기 및 쓰기 권한을 부여한 다음 워크플로우를 다시 실행하십시오. 또는, \$PMTempDir에 임시 매개 변수 파일과 이름이 동일한 파일이 포함되어 있는 경우에는 해당 파일을 삭제하고 워크플로우를 다시 실행하십시오.
LM_36539	<b>&lt;세션 인스턴스 경로&gt;: 임시 매개 변수 파일 &lt;매개 변수 파일 이름&gt;의 링크를 끊을 수 없습니다(오류: &lt;오류 번호&gt; &lt;오류의 원인&gt;).</b>
설명:	워크플로우가 그리드에서 실행되도록 구성되었습니다. 마스터 서비스 프로세스가 작업자 서비스 프로세스에 세션을 배포했습니다. 작업자 서비스 프로세스가 \$PMTempDir에서 임시 매개 변수 파일을 작성했지만 파일을 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	작업자 노드에서 Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로파일의 운영 체제 사용자에게 \$PMTempDir의 파일을 삭제할 수 있는 사용 권한을 부여하고 디스크 공간이 충분인지 확인하십시오. 또는, \$PMTempDir 디렉터리에서 임시 매개 변수 파일을 수동으로 삭제하십시오.
LM_36543	<b>&lt;태스크 이름&gt; 조건 식 평가 오류 &lt;식&gt;입니다.</b>
설명:	입력한 식에 잘못된 문자가 있거나 식을 평가할 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자에서 식이 올바른지 확인하십시오.
LM_36544	<b>&lt;태스크 이름&gt;: 조건 식 &lt;식&gt;을(를) 숫자 값으로 평가할 수 없습니다.</b>
설명:	식에 잘못된 데이터 유형을 입력했을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자에서 식을 검토하여 식이 숫자 데이터 유형을 사용하는지 확인하십시오.
LM_36564	<b>&lt;태스크 이름&gt;: 변수 &lt;이름&gt;, 식 데이터 유형 &lt;데이터 유형&gt;, 변수 데이터 유형 &lt;데이터 유형&gt;에 대한 데이터 유형 변환이 잘못되었습니다.</b>
설명:	워크플로우 관리자에서 할당 태스크를 사용하여 변수에 값을 할당했습니다. 통합 서비스가 식의 데이터 유형을 변수의 데이터 유형으로 변환할 수 없습니다.
사용자 응답:	할당 태스크의 식을 수정하거나 변수의 데이터 유형을 변경하십시오.
LM_36565	<b>&lt;태스크 이름&gt;: 변수 &lt;이름&gt;: 데이터 변환 예외 &lt;값&gt;입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36566	<b>&lt;태스크 이름&gt;: 좌변의 변수 &lt;이름&gt;을(를) 사용자 정의 워크플로우/worklet 변수로 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	워크플로우 관리자에서 할당 태스크를 사용하여 변수에 값을 할당했습니다. 통합 서비스가 변수를 사용자 정의 워크플로우 또는 worklet 변수로 인식하지 않습니다.

사용자 응답:	할당 태스크에서 변수 선언을 확인하고 그것이 사용자 정의 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 변수의 이름과 일치하는지 확인하십시오.
LM_36567	<b>변수 &lt;이름&gt;에 대한 할당을 롤백할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 변수 할당 중에 오류가 발생했습니다. 통합 서비스가 변수의 값을 업데이트했고 변경 내용을 롤백할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_36580	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;. 전자 메일 사용자 이름을 지정하지 않았습니다.</b>
설명:	전자 메일 태스크에 전자 메일 주소가 없습니다.
사용자 응답:	전자 메일 태스크의 전자 메일 사용자 이름 필드에 올바른 전자 메일 주소를 입력하십시오.
LM_36581	<b>&lt;태스크 인스턴스 이름 및 경로&gt;. 전자 메일을 보내지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 전자 메일 태스크에 지정된 전자 메일을 보내지 못했습니다. 이 오류는 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에서 전자 메일 프로필을 지정하지 않았거나 시스템에 전자 메일 클라이언트가 없는 경우 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 호스팅하는 시스템에서 전자 메일 프로필을 지정했는지 그리고 시스템에 올바른 전자 메일 클라이언트가 있는지 확인하십시오.
LM_36601	<b>&lt;타이머 이름&gt; 타이머 태스크 관리자를 사용하여 타이머를 예약할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 시간이 잘못되었습니다. 범위는 00:00:00 January 1, 1970 UTC에서 3:14:07 January 19, 2038 UTC 사이여야 합니다.
사용자 응답:	유효한 범위 내의 시간을 지정하십시오.
LM_36602	<b>&lt;변수 이름&gt; 변수 &lt;변수 유형&gt;에 의해 지정된 절대 시간을 대기합니다. 변수가 없습니다.</b>
설명:	워크플로우에 변수가 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성에 변수를 지정하십시오.
LM_36603	<b>&lt;변수 이름&gt; 변수 &lt;변수 유형&gt;에 의해 지정된 절대 시간을 대기합니다. 변수가 날짜/시간 유형이 아닙니다.</b>
설명:	입력한 변수 유형이 날짜/시간 데이터 유형이 아닙니다.
사용자 응답:	데이터 유형을 날짜/시간으로 변경하십시오.
LM_36604	<b>&lt;변수 이름&gt; 변수 &lt;변수 유형&gt;에 의해 지정된 절대 시간을 대기합니다. 변수 값이 Null입니다.</b>
설명:	변수의 값이 Null입니다.
사용자 응답:	Null이 아닌 값을 지정하십시오.
LM_36648	<b>&lt;이벤트 대기 태스크&gt;: 감시 파일 &lt;표시기 파일 이름&gt;이 검색되었지만 파일을 삭제하는 중에 오류가 발생했습니다. 오류 코드 [오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;, 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 파일을 검색했을 때 파일 감시 표시기 파일을 삭제하도록 이벤트 대기 태스크가 구성되었습니다. 통합 서비스가 파일을 검색했지만 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 파일을 삭제할 수 있는 사용 권한을 부여하십시오.

LM_36823	<b>예약이 되지 않았기 때문에 워크플로우 &lt;워크플로우 ID&gt; &lt;세션&gt;의 예약을 해제할 수 없습니다.</b>
설명:	아직 예약하지 않은 워크플로우를 예약에서 제거하려고 했습니다.
사용자 응답:	예약에서 제거할 올바른 워크플로우를 선택했는지 확인하십시오.
LM_44122	<b>디렉터리 &lt;디렉터리 이름&gt;에서 저장소를 초기화하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	자세한 내용은 로그의 이전 오류 메시지를 참조하십시오.
LM_44124	<b>통합 서비스에 워크플로우 관리자 저장소가 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 작업 상태를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_44125	<b>워크플로우 관리자 저장소가 통합 서비스에 대해 준비되어 있지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스에 장애 조치 동안 실행되는 서비스에 관한 정보를 쓰기 위해 사용하는 저장소 파일이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_44127	<b>태스크 &lt;이름&gt;을(를) 준비하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 내부 오류로 인해 태스크를 준비하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_44136	<b>장애 조치로 나머지 실행 잠금을 해제하지 못했습니다.</b>
설명:	네트워크 또는 데이터베이스 문제로 인해 잠금을 해제하지 못했습니다. 통합 서비스 및 리포지토리 서비스 간 또는 리포지토리 서비스 및 리포지토리 데이터베이스 간의 연결 문제로부터 복원력 메커니즘을 복구할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 및 리포지토리 서비스가 실행 중이고 리포지토리 서비스를 리포지토리 데이터베이스에 연결할 수 있는지 확인하십시오.
LM_44180	<b>지정된 리포지토리 연결에 대한 비동기 스레드의 수(&lt;스레드 수&gt;)가 너무 적어서 &lt;스레드 수&gt;의 기본값을 사용합니다.</b>
설명:	기본적으로, 통합 서비스는 10개의 리포지토리 연결마다 하나의 비동기 스레드를 작성합니다. LMRepoConnAsyncThreads 사용자 지정 통합 서비스 속성에 의해 지정되는 스레드 수는 10 미만입니다. 지정된 스레드 수가 리포지토리 연결의 수에 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	기본 스레드 수를 사용하려면 LMRepoConnAsyncThreads 사용자 지정 통합 속성을 제거하십시오. 또는 LMRepoConnAsyncThreads의 값을 늘릴 수도 있습니다.
LM_44181	<b>워크플로우 &lt;워크플로우 이름&gt;이(가) 영향을 받았습니다. 통합 서비스가 종속성 업데이트의 영향을 받은 세션을 실행하도록 구성되어 있지 않습니다.</b>
사용자 응답:	Administrator 도구에서, 종속성 업데이트의 영향을 받은 세션을 실행하도록 통합 서비스 고급 속성을 구성하십시오.
LM_44183	<b>통합 서비스가 안전 모드에서 실행 중이므로 워크플로우를 예약할 수 없습니다.</b>
설명:	워크플로우에 할당된 통합 서비스가 안전 모드에서 실행되고 있습니다. 통합 서비스가 안전 모드에서 실행될 때 워크플로우를 예약할 수 없습니다.

사용자 응답:	필요한 권한이 있다면 워크플로우를 수동으로 시작할 수 있습니다. 통합 서비스의 작동 모드를 일반 모드로 변경할 수도 있습니다.
LM_44184	<b>통합 서비스가 안전 모드에서 실행 중이므로 예약된 워크플로우 &lt;워크플로우 이름&gt;이(가) 다시 예약되지 않았습니다.</b>
설명:	워크플로우는 예약에 따라 실행됩니다. 하지만 통합 서비스는 안전 모드에서 예약된 워크플로우를 실행하지 않습니다.
사용자 응답:	필요한 권한이 있다면 워크플로우를 수동으로 시작할 수 있습니다. 통합 서비스의 작동 모드를 일반 모드로 변경할 수도 있습니다. 작동 모드를 일반 모드로 변경하면 예약된 모든 워크플로우가 실행을 시작합니다.
LM_44185	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;에게는 통합 서비스가 안전 모드에서 실행되는 동안 로그인할 권한이 없습니다.</b>
설명:	안전 모드에서 실행 중인 통합 서비스에 연결하는 데 필요한 권한이 없습니다.
사용자 응답:	필요한 권한이 있는 사용자 계정을 사용하거나 통합 서비스가 더 이상 안전 모드에 있지 않을 때까지 기다리십시오.
LM_44188	<b>&lt;태스크 이름&gt;: 이 전자 메일 태스크에 대해 전자 메일 사용자 &lt;이름&gt;을(를) 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 전자 메일 사용자 이름의 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, 정수 워크플로우 변수를 매개 변수 파일의 텍스트 문자열에 설정할 수 없습니다.
설명:	통합 서비스가 내부 오류로 인해 전자 메일 사용자 이름의 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_44189	<b>&lt;워크플로우 이름&gt;: 이 중단 전자 메일에 대해 전자 메일 사용자 &lt;이름&gt;을(를) 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 전자 메일 사용자 이름의 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, 정수 워크플로우 변수를 매개 변수 파일의 텍스트 문자열에 설정할 수 없습니다.
설명:	통합 서비스가 내부 오류로 인해 전자 메일 사용자 이름의 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_44190	<b>&lt;명령 태스크 이름&gt;: 명령 값 &lt;명령 텍스트&gt;(으)로 명령 &lt;명령 이름&gt;을(를) 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 명령 텍스트의 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, 정수 워크플로우 변수를 매개 변수 파일의 텍스트 문자열에 설정할 수 없습니다.
설명:	통합 서비스가 내부 오류로 인해 명령 텍스트의 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

LM_44193	<b>안전 모드에서 실행 중인 경우 통합 서비스 &lt;이름&gt;이(가) 워크플로우를 수행하지 않으며 장애 조치나 복구를 예약하지 않습니다.</b>
설명:	워크플로우가 안전 모드에서 실행 중인 통합 서비스에 할당되어 있습니다. 통합 서비스 작동 모드를 일반 모드로 변경하면 통합 서비스가 워크플로우를 수행하고 장애 조치 및 워크플로우 복구를 예약합니다.
사용자 응답:	통합 서비스 작동 모드를 일반 모드로 변경하십시오.
LM_44205	<b>태스크 &lt;태스크 이름&gt;을(를) 실행하기 위해 운영 체제 프로필을 사용하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 워크플로우에 할당된 운영 체제 프로필을 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
LM_44207	<b>워크플로우 &lt;ID = 실행 ID&gt; 또는 워크플로우 내의 태스크를 중지하거나 중단할 수 없습니다. 통합 서비스에서 지정된 실행 ID를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	stopworkflow 또는 abortworkflow <i>pmcmd</i> 에 잘못된 실행 ID 매개 변수가 있어 통합 서비스가 워크플로우를 중지 또는 중단할 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우에 대해 올바른 실행 ID를 입력했는지 확인하십시오. 워크플로우 로그 또는 워크플로우 속성 패널을 열어 워크플로우 모니터에서 워크플로우 실행 ID 번호를 찾을 수 있습니다.
LM_44208	<b>워크플로우 &lt;ID = 실행 ID&gt; 또는 워크플로우 내의 태스크를 중지하거나 중단할 수 없습니다. 통합 서비스에서 실행 중인 이 워크플로우의 인스턴스가 둘 이상 있습니다. 중지하거나 중단할 실행 ID를 지정하십시오.</b>
설명:	같은 워크플로우의 인스턴스가 둘 이상 실행 중이기 때문에 통합 서비스가 워크플로우를 중지하거나 중단할 수 없습니다.
사용자 응답:	abortworkflow 또는 stopworkflow <i>pmcmd</i> 를 입력할 때 실행 ID 옵션을 입력하십시오. 실행 ID는 각 워크플로우 인스턴스에 대해 고유합니다. 중지하려는 워크플로우의 워크플로우 로그 또는 워크플로우 속성 패널을 열어 워크플로우 모니터에서 워크플로우 실행 ID 번호를 찾을 수 있습니다.
LM_44210	<b>워크플로우 &lt;ID = 실행 ID&gt; 또는 워크플로우 내의 태스크를 기다릴 수 없습니다. 통합 서비스에서 실행 ID를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	잘못된 실행 ID 인수와 함께 <i>pmcmd waitworkflow</i> 를 입력했습니다.
사용자 응답:	워크플로우에 대해 올바른 실행 ID를 입력했는지 확인하십시오. 워크플로우 로그 또는 워크플로우 속성 패널을 열어 워크플로우 모니터에서 워크플로우 실행 ID 번호를 찾을 수 있습니다.
LM_44211	<b>워크플로우 또는 워크플로우 내의 태스크를 기다릴 수 없습니다. 통합 서비스에서 둘 이상의 워크플로우 인스턴스를 실행 중입니다. 기다릴 워크플로우 실행 ID를 지정하십시오.</b>
설명:	워크플로우 이름과 함께 <i>pmcmd waitworkflow</i> 를 입력했지만 통합 서비스에서 둘 이상의 워크플로우 인스턴스를 실행 중입니다.
사용자 응답:	실행 ID 인수와 함께 <i>pmcmd waitworkflow</i> 를 입력하십시오. 실행 ID는 각 워크플로우 인스턴스에 대해 고유합니다. 워크플로우 로그 또는 워크플로우 속성 패널을 열어 워크플로우 모니터에서 워크플로우 실행 ID 번호를 찾을 수 있습니다.
LM_44220	<b>&lt;워크플로우 또는 worklet 이름&gt;: 변수 &lt;이름&gt;에 대해 변수 할당 값을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 후 변수 할당에서 변수에 값을 할당할 수 없습니다.

사용자 응답:	변수가 있는지 그리고 할당 문의 이름 철자가 정확한지 확인하십시오. 할당 문에서 두 변수의 데이터 유형이 일치하는지 확인하십시오.
LM_44222	<b>워크플로우 &lt;워크플로우 이름&gt; 실행 ID &lt;실행 ID&gt; 복구 요청이 현재 워크플로우 실행 ID와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	복구 가능한 워크플로우의 실행 ID와 일치하지 않는 워크플로우 실행 ID 인수와 함께 <code>pmcmd recoverworkflow</code> 를 입력했습니다.
사용자 응답:	워크플로우에 대해 올바른 실행 ID를 입력했는지 확인하십시오. 중지하려는 워크플로우의 워크플로우 로그 또는 워크플로우 속성 패널을 열어 워크플로우 모니터에서 워크플로우 실행 ID 번호를 찾을 수 있습니다.
LM_44223	<b>운영 체제 프로필을 지정하지 않았으나 통합 서비스에서 운영 체제 프로필을 사용하기 때문에 워크플로우 &lt;이름&gt;이(가) 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 운영 체제 프로필을 사용합니다.
사용자 응답:	폴더 속성에 또는 워크플로우를 수동으로 시작할 때 워크플로우에 대한 운영 체제 프로필을 지정하십시오.
LM_44224	<b>통합 서비스가 운영 체제 프로필을 사용하도록 설정되지 않았고 운영 체제 프로필이 지정되었기 때문에 워크플로우 &lt;이름&gt;이(가) 실패했습니다.</b>
설명:	운영 체제 프로필이 워크플로우에 할당되었지만 통합 서비스가 운영 체제 프로필을 사용하지 않습니다.
사용자 응답:	운영 체제 프로필의 할당을 제거하십시오. 통합 서비스에서 운영 체제 프로필을 사용하도록 구성하십시오.
LM_44225	<b>통합 서비스가 운영 체제 프로필을 사용하여 매개 변수 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션에 지정된 매개 변수 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	운영 체제 프로필에 지정된 운영 체제 사용자에게 매개 변수 파일에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
LM_44226	<b>허용된 최대 동시 실행 수를 초과했습니다.</b>
설명:	워크플로우 인스턴스 수가 구성된 제한에 도달했기 때문에 통합 서비스가 새 워크플로우 인스턴스를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	인스턴스 중 하나가 실행을 완료한 후에 워크플로우 인스턴스를 시작하십시오.
LM_44227	<b>워크플로우에 지속형 변수가 포함되어 있습니다.</b>
설명:	워크플로우에 동시 실행 중인 다른 워크플로우 인스턴스와 동일한 지속형 변수가 포함되어 있어 워크플로우가 실패했습니다.
사용자 응답:	동시 워크플로우에 대한 변수를 지속하려면 서로 다른 워크플로우 인스턴스 이름과 매개 변수를 구성하십시오.
LM_44228	<b>인스턴스 이름이 같은 워크플로우가 이미 실행 중입니다.</b>
설명:	인스턴스 이름이 같은 워크플로우가 이미 실행 중이므로 해당 워크플로우를 시작하지 못했습니다.

사용자 응답:	워크플로우가 동시 실행되도록 설정되었는지 확인하십시오. 각 워크플로우 실행에 대해 고유한 인스턴스 이름을 구성하거나 워크플로우가 고유한 인스턴스 이름 없이 동시 실행되도록 설정하십시오.
LM_44254	<b>동시 워크플로우([폴더 ID = &lt;번호&gt;], 워크플로우 ID = &lt;번호&gt;))가 동일한 인스턴스 이름으로 실행됩니다. 복구할 워크플로우 실행 ID를 지정하십시오.</b>
설명:	워크플로우 실행 ID를 지정하지 않고 동일한 인스턴스 이름으로 동시 워크플로우를 복구하려고 했습니다.
사용자 응답:	복구할 워크플로우 인스턴스를 식별하려면 실행 ID를 지정하십시오.
LM_44255	<b>리포지토리에서 워크플로우([폴더 ID = &lt;폴더 ID&gt;, 워크플로우 ID = &lt;워크플로우 ID&gt;])를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	워크플로우가 리포지토리에서 제거되었습니다.
사용자 응답:	올바른 워크플로우를 지정하십시오.
설명:	리포지토리에 일관성이 없는 데이터가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LM_44256	<b>실행 인스턴스 이름 [&lt;인스턴스 이름&gt;이(가) 제공되었지만 워크플로우([폴더 ID = &lt;폴더 ID&gt;, 워크플로우 ID = &lt;워크플로우 ID&gt;])가 동시 실행을 사용하도록 설정되지 않았습니다. 인스턴스 이름이 무시됩니다.</b>
설명:	동시 실행을 사용하도록 설정되지 않은 워크플로우에 대해 워크플로우 인스턴스를 실행하려고 했습니다.
사용자 응답:	워크플로우를 실행할 때 인스턴스 이름을 제공하지 마십시오.
LM_44269	<b>워크플로우 [&lt;워크플로우 이름&gt;을(를) 실행하도록 구성된 웹 서비스 협이 없습니다.</b>
설명:	도메인에 웹 서비스 워크플로우를 실행하도록 구성된 웹 서비스 협 서비스가 없습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 협에서 실행되도록 웹 서비스 워크플로우를 구성하십시오.

## LMTGT 메시지

LMTGT_17801	<b>LM-API를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 실행되고 있지 않기 때문에 LMAPI 대상이 PowerCenter LMAPI 서비스를 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 또한 LMAPITarget 응용 프로그램 연결이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
LMTGT_17802	<b>모든 관계형 대상에서는 동일한 관계형 데이터베이스 연결을 공유해야 합니다.</b>
설명:	매핑의 관계형 대상에서 동일한 관계형 데이터베이스 연결을 사용하지 않습니다.
사용자 응답:	각 관계형 대상에서 동일한 관계형 연결을 사용하도록 세션 속성을 편집하십시오.

LMTGT_17803	<b>관계형 데이터베이스 연결을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에 메모리가 부족하여 통합 서비스가 관계형 데이터베이스에 연결하는 데 사용하는 데이터베이스 연결 개체를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 노드에 RAM을 추가해야 할 수 있습니다.
LMTGT_17804	<b>데이터베이스에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 관계형 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 매핑의 모든 관계형 대상에 사용되는 관계형 데이터베이스 연결에 잘못된 연결 매개 변수 정보가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	관계형 데이터베이스 연결이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
LMTGT_17805	<b>통합 서비스에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	LMAPI 대상이 통합 서비스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 또한 LMAPITarget 응용 프로그램 연결이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
LMTGT_17806	<b>통합 서비스에 로그인할 수 없습니다.</b>
설명:	LMAPI 대상이 서비스에 연결한 후 통합 서비스에 로그인할 수 없습니다.
사용자 응답:	LMAPITarget 응용 프로그램 연결에 도메인 이름 및 통합 서비스 이름 필드에 대한 올바른 정보가 포함되어 있는지 확인하십시오.
LMTGT_17808	<b>키 필드를 연결해야 합니다.</b>
설명:	LMAPI 대상의 UKey 포트가 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	매핑에 UKey 포트를 연결하십시오. LMAPI 대상은 이 포트에서 수신한 데이터를 기반으로 예약 정보 탭에서 예약된 워크플로우를 시작합니다.
LMTGT_17809	<b>매핑에 식별자 포트가 연결되지 않았습니다. 커밋 대기 옵션을 사용하는 경우 포트를 연결해야 합니다.</b>
설명:	LMAPI 대상의 식별자 포트가 연결되어 있지 않습니다. 하지만 세션 속성에 커밋 대기 옵션이 선택되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 커밋 대기를 선택할 때 매핑에 식별자 포트를 연결하십시오.
LMTGT_17810	<b>키 &lt;키 이름&gt;에 대한 워크플로우 세부 사항을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	LMAPI 대상이 LMAPI 대상 속성의 예약 정보 탭에 없는 키에 대한 데이터를 수신했습니다.
사용자 응답:	UKey 포트에서 LMAPI 대상이 수신할 각 값에 대한 키를 예약 정보 탭에 입력하십시오.
LMTGT_17811	<b>매핑에서 표시기 테이블 &lt;테이블 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	LMAPI 대상을 포함하는 매핑에 표시기 테이블이 포함되어 있지 않습니다. 하지만 표시기 테이블 이름이 LMAPI 대상 속성의 예약 정보 탭에 지정되어 있습니다.
사용자 응답:	표시기 테이블 필드에 입력된 테이블이 매핑에 있는지 확인하십시오. 테이블에는 UKey, 식별자 및 상태 필드가 있어야 합니다.



LMTGT_17812	<b>매핑에 표시기 테이블 이름이 지정되어 있지 않습니다. 커밋 대기 옵션을 사용하는 경우 표시기 테이블 이름이 필요합니다.</b>
설명:	LMAPI 대상 속성의 예약 정보 탭에 있는 표시기 테이블 필드에 값이 없습니다. 하지만 세션 속성에 커밋 대기 옵션이 선택되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 커밋 대기를 선택하는 경우 표시기 테이블 필드에 표시기 테이블의 이름을 입력하십시오.
LMTGT_17818	<b>통합 서비스에서 키 &lt;키 이름&gt;에 대한 워크플로우 &lt;워크플로우 이름&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 워크플로우를 시작할 수 없습니다. 리포지토리에 워크플로우가 없거나 워크플로우가 리포지토리에서 고유한 이름이 없기 때문입니다.
사용자 응답:	LMAPI 대상에 예약된 모든 워크플로우가 리포지토리에 있는지 그리고 리포지토리에서 고유한 이름이 있는지 확인하십시오.
LMTGT_17820	<b>경고: 서버와의 연결이 끊어졌습니다.</b>
설명:	LMAPI 대상과 통합 서비스 간의 연결이 끊어졌습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
LMTGT_17821	<b>통합 서비스와 통신하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	LMAPI 대상이 통합 서비스와 통신하지 못했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.

## Lotus Notes 메시지

LNRDR_1017	<b>NCSO.jar 파일을 로드하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 PowerCenter 설치 디렉터리에서 .jar 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	NCSO.jar 파일을 <Domino 서버 설치 디렉터리>\data\domino\java 디렉터리에서 <PowerCenter 설치 디렉터리>/server/bin/javalib 디렉터리로 복사하십시오.
LNWRT_1000	<b>PowerExchange for Lotus Notes 라이선스를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	PowerExchange for Lotus Notes에 대한 올바른 라이선스 키를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구를 사용하여 올바른 라이선스 키를 추가하십시오.
LNWRT_1010	<b>Domino 서버 &lt;서비 이름&gt;:포트 번호&gt;에 연결하지 못했습니다. 이유: &lt;이유&gt;.</b>
설명:	연결 개체의 매개 변수가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	연결 개체에 지정된 매개 변수가 올바른지 확인하십시오. -또는-
설명:	지정된 Domino 서버 또는 포트 번호에서 실행되도록 DIOP 프로세스가 구성되지 않았습니다.
사용자 응답:	지정된 서버 및 포트 번호에서 실행되도록 DIOP 프로세스를 구성했는지 확인하십시오.

LNWRT_1012	Notes 데이터베이스 <데이터베이스 이름>에 액세스할 수 없습니다.
설명:	Notes 데이터베이스 파일이 없습니다.
사용자 응답:	지정된 서버에 Notes 데이터베이스 파일이 있는지 확인하십시오. -또는-
설명:	Notes 데이터베이스 파일에 액세스할 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Lotus Notes 시스템 관리자에게 문의하십시오.
LNWRT_1019	PowerCenter 통합 서비스가 Notes 데이터베이스 <데이터베이스 이름>에서 에이전트 <에이전트 이름>을(를) 찾지 못했습니다.
설명:	지정된 에이전트 이름이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 에이전트 이름이 올바른지 확인하십시오. -또는-
설명:	PowerCenter 통합 서비스에 에이전트를 실행할 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Lotus Notes 시스템 관리자에게 문의하십시오.
LNWRT_1025	내부 오류입니다. PowerCenter 통합 서비스가 Data Transformation 관리자(DTM) 프로세스로부터 중단 또는 중지 요청을 받았습니다. 세션을 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
LNWRT_1035	오류 로그 파일 <파일 이름>을(를) 작성하는 중에 오류가 발생했습니다.
설명:	오류 로그 파일의 경로가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 지정된 경로가 올바른지 확인하십시오. -또는-
설명:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자에게 로그 파일이 작성될 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자에게 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
LNWRT_1041	오류 임계값 <임계값>에 도달했습니다.
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 세션 속성에 지정된 오류 임계값에 도달하여 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터에 있는 오류를 제거하십시오. -또는-
	세션 속성에서 오류 임계값을 늘리십시오.

## 제 13 장

# M 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [MBC\\_EXCL 메시지, 211](#)
- [MDAdapter 메시지, 213](#)
- [MDO 메시지, 213](#)
- [MMS 메시지, 216](#)
- [MPSVCCMN 메시지, 216](#)
- [MQ 메시지, 216](#)
- [MSRdr 메시지, 225](#)

## MBC\_EXCL 메시지

**MBC\_EXCL\_E001** OLE Excel **엔진에 액세스하지 못했습니다.**

설명: 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xls 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

사용자 응답: 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E002** OLE Excel **작업을 실행하지 못했습니다. 오류 코드: <오류 코드>. 메시지: <오류 메시지>**

설명: 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xls 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

사용자 응답: 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E005** Microsoft Excel API를 **시작할 수 없습니다. 오류 코드=<오류 코드>. 메시지: <오류 메시지>**

설명: 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xls 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

사용자 응답: 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0014 <파일 이름> 파일을 열 수 없습니다. 파일이 다른 프로세스에 의해 잠겼거나, 보호되어 있거나, 서비스에 의해 호출될 때 Vista가 Excel API에서 스프레드시트를 열 수 없도록 했을 수 있습니다.**

**설명:** 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xls 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

**사용자 응답:** 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0015 Excel XML 스프레드시트를 처리하지 못했습니다. XML 파일이 손상되었을 수 있습니다.**

**설명:** 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xml 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

**사용자 응답:** 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0019 MetaMap은 XLSM 형식이어야 합니다. 2007 이전의 Excel로 작성하려면 2007 Office 호환 기능 팩을 설치하십시오.**

**설명:** PowerCenter 클라이언트를 호스팅하는 시스템에 Microsoft Office Excel 2003이 설치되어 있습니다. 하지만 2007 Office 호환 기능 팩이 설치되어 있지 않습니다.

**사용자 응답:** 2007 Office 호환 기능 팩을 설치하십시오.

**설명:** PowerCenter 클라이언트를 호스팅하는 시스템에 Java 1.5 이상이 설치되어 있지 않습니다.

**사용자 응답:** Java 1.5 이상을 설치하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0043 Microsoft Excel API를 시작할 수 없습니다.**

**설명:** 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xls 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

**사용자 응답:** 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0061 XML 파일을 열 수 없습니다. <파일 이름>**

**설명:** 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xml 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

**사용자 응답:** 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0070 OpenXML의 압축을 풀 수 없습니다. 손상되었거나 다른 프로그램에서 사용 중입니다. <파일 이름>**

**설명:** PowerCenter 클라이언트를 호스팅하는 시스템에 Java 1.5 이상이 설치되어 있지 않습니다.

**사용자 응답:** Java 1.5 이상이 설치되어 있는지 확인하십시오. Java 1.5 이상이 설치되어 있다면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

**MBC\_EXCL\_E0122 <파일 이름> 파일을 열 수 없습니다. 파일이 다른 프로세스에 의해 잠겼거나, 보호되어 있거나, XLSB 파일을 열기 위해 Office 호환 기능 팩을 설치해야 할 수 있습니다.**

**설명:** 메타데이터 가져오기 또는 내보내기 마법사가 .xls 확장명으로 파일을 가져오거나 내보내도록 구성되어 있습니다.

**사용자 응답:** 가져오기 파일 또는 내보내기 파일이 .xlsx 확장명을 가지고 있는지 확인하십시오.

**설명:** PowerCenter 클라이언트를 호스팅하는 시스템에 Microsoft Office Excel 2003이 설치되어 있습니다. 하지만 2007 Office 호환 기능 팩이 설치되어 있지 않습니다.

**사용자 응답:** 2007 Office 호환 기능 팩을 설치하십시오.

## MAdapter 메시지

MAdapter\_34102 파일을 찾을 수 없습니다. *file\_name*

설명: 지정된 위치에서 파일을 찾을 수 없습니다. 예를 들어, 제어 파일에 지정된 **copybook** 파일을 찾을 수 없습니다.

시스템 작업: 처리를 종료합니다.

사용자 응답: 제어 파일을 수정하고 명령을 다시 실행하십시오.

MAdapter\_34103 *file\_name*을(를) 구문 분석하지 못했습니다. 이 메타데이터를 읽을 수 없습니다.

설명: **createdatamaps** 유틸리티가 지정된 파일을 읽지 못했습니다. 파일에 구문 오류가 있습니다.

시스템 작업: 처리를 종료합니다.

사용자 응답: 파일의 오류를 수정하고 명령을 다시 실행하십시오.

MAdapter\_34105 파일 구문 분석 중 오류가 발생하여 *file\_name*에서 메타데이터를 작성할 수 없습니다.

설명: **createdatamaps** 유틸리티가 지정된 파일을 구문 분석하지 못했습니다. 파일에 구문 오류가 있습니다.

시스템 작업: 처리를 종료합니다.

사용자 응답: 파일의 오류를 수정하고 명령을 다시 실행하십시오.

## MDO 메시지

MDO\_34601 프로그램 논리 오류: 오류

설명: 내부 오류가 발생했습니다.

시스템 작업: 처리를 종료합니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

MDO\_34602 제어 파일 '*제어\_파일*'을(를) 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.

설명: **createdatamaps** 유틸리티가 XML 제어 파일에서 구문 오류 또는 기타 오류를 찾았습니다.

시스템 작업: 처리를 종료합니다.

사용자 응답: 제어 파일의 오류를 수정하고 명령을 다시 실행하십시오.

MDO\_34603 제어 파일 '*control\_file*'을(를) 구문 분석하는 중에 다음 오류가 발생했습니다.  
*error\_message*.

설명: XML 제어 파일에 구문 오류 또는 다른 오류가 있습니다.

사용자 응답: XML 제어 파일의 오류를 수정하십시오.

MDO\_34605 연결을 정의하는 중 오류가 발생했습니다. 연결

설명: 연결 정의에서 오류가 발생했습니다.

시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	노드 이름, 사용자 ID, 암호 및 기타 연결 설정이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
MDO_34607	<b>레코드 '<i>metadata_object</i>': 메시지에 대한 메타데이터를 가져오는 맵 <i>data_map</i>을(를) 작성하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	지정된 레코드에 대한 메타데이터를 검색하는 중 오류가 발생했습니다. 예를 들어 copybook 파일 이름 또는 경로가 올바르지 않을 수 있습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	XML 제어 파일에 오류는 없는지 확인하십시오.
MDO-34608	<b>환경 변수 <i>변수값</i>(가) 올바르지 않거나 누락되었습니다.</b>
설명:	환경 변수가 누락되었거나 잘못된 값이 있습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	환경 변수를 정의하거나 수정하십시오.
MDO_34609	<b>제어 파일 '<i>file_name</i>' - 파일을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 제어 파일을 찾을 수 없습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	제어 파일의 올바른 파일 이름 및 경로로 다시 명령을 실행하십시오.
MDO_34610	<b>연결 작성 중 오류가 발생함: 연결.</b>
설명:	연결 정의에서 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	노드 이름, 사용자 ID, 암호 및 기타 연결 설정이 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
MDO_34615	<b>'<i>data_map_file</i>'에 쓰는 중 I/O 오류가 발생했습니다. 메시지: <i>error_message</i></b>
설명:	데이터 맵 파일에 쓰는 중 I/O 오류가 발생했습니다. 예를 들어 데이터 맵 출력 디렉터리가 잘못 되었을 수 있습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	데이터 맵 파일 경로 및 이름이 올바르게 지정되어 있는지 확인하십시오.
MDO_34617	<b>데이터 맵 '<i>data_map</i>'생성 중 오류가 발생했습니다. 메시지: <i>error_message</i></b>
설명:	데이터 맵 생성 중 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MDO_34618	<b>Copybook 정의가 데이터 맵 <i>data_map_name</i>의 제어 파일에 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	제어 파일이 copybook을 지정하지 않습니다.
사용자 응답:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	제어 파일을 보고 copybook이 제대로 지정되었는지 확인하십시오.

MDO_34620	<b>코드 페이지 '<i>code_page</i>'이(가) 잘못되었습니다. <i>data_map_name</i> 맵. pmlocale.ini의 숫자 ID가 필요합니다.</b>
설명:	잘못된 코드 페이지 ID가 제어 파일에 지정되었습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	제어 파일에서 코드 페이지를 수정하십시오.
MDO_34623	<b>맵 <i>data_map</i>을(를) 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 지정된 데이터 맵을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	함께 표시된 오류 메시지를 확인한 다음 보고된 문제를 수정하십시오.
MDO_34645	<b>필드 <i>field_name</i>에서 정수 값을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 데이터 레코드의 지정된 필드의 정수 값을 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MDO_34647	<b>데이터 맵 <i>data_map</i>의 제어 파일에 데이터 파일 이름이 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	지정된 데이터 맵에 대한 제어 파일에 데이터 파일 이름이 지정되지 않았습니다. 제어 파일은 레코드 ID 필드를 식별하기 위한 올바른 데이터 파일 이름을 지정해야 합니다.
사용자 응답:	제어 파일에 올바른 데이터 파일 이름을 지정하십시오.
MDO_34648	<b>캐시 디렉터리 '<i>cache_directory</i>'를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 캐시 경로가 유효하지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 캐시 경로를 지정하도록 제어 파일을 편집하고 createdatamaps 유틸리티를 다시 실행합니다.
MDO_34649	<b>캐시 서비스를 시작할 수 없습니다. 예외 오류: <i>exception_error</i>.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 JCS 라이브러리를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MDO_34650	<b>캐시를 지울 수 없습니다. 예외 오류: <i>exception_error</i>.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 디스크 캐시를 지우려고 할 때 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MDO_34651	<b>파일 속성 개체를 캐시할 수 없습니다. 예외 오류: <i>exception_error</i>.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 파일 속성 개체를 캐시에 쓰려고 할 때 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MDO_34652	<b>레코드 <i>record</i>를 캐시에 추가할 수 없습니다. 예외 오류: <i>exception_error</i>.</b>
설명:	createdatamaps 유틸리티가 레코드를 캐시에 추가하려고 할 때 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## MMS 메시지

MMS_10109	<b>포트 &lt;포트 번호&gt; 충돌로 인해 MM 에이전트를 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 Metadata Manager 서비스가 실행되는 시스템에서 Metadata Manager 에이전트를 시작할 수 없습니다. 포트 번호가 사용 중이기 때문입니다. 따라서 Metadata Manager 서비스를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 Metadata Manager 에이전트의 사용 가능한 포트를 구성하고 해당 서비스를 다시 시작하십시오.

## MPSVCCMN 메시지

MPSVCCMN_10002	<b>매핑 서비스 모듈 [MappingService]이(가) 올바른 DTM을 찾을 수 없어 매핑을 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	매핑 서비스 상태가 일관되지 않습니다. DTM 핸들을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	매핑 서비스를 다시 시작하십시오.

## MQ 메시지

MQ_29000	<b>대기열 관리자 &lt;대기열 관리자&gt;에 연결할 수 없습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	대기열 관리자 이름이 정확하지 않습니다.
사용자 응답:	대기열 관리자 이름을 확인하십시오.
설명:	대기열 관리자에 연결할 수 있는 적절한 사용 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	대기열 관리자에 연결할 수 있는 권한을 확인하십시오.
MQ_29001	<b>대기열 &lt;대기열&gt;을(를) 열 수 없습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	대기열 이름이 정확하지 않습니다.
사용자 응답:	대기열 이름을 확인하십시오.
설명:	대기열에 연결할 수 있는 적절한 사용 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	대기열에 연결할 수 있는 권한을 확인하십시오.
MQ_29002	<b>대기열 &lt;대기열&gt;을(를) 닫는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 이유 코드로 인해 통합 서비스가 메시지 대기열을 닫지 못했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.



MQ_29003	<b>대기열 관리자 &lt;대기열 관리자&gt;에서 연결을 끊는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 이유 코드로 인해 통합 서비스가 대기열 관리자에서 연결을 끊지 못했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29004	<b>필터 구문 분석 오류: &lt;구문 분석 오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	MQ 소스 한정자의 필터 조건이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	구문 분석 오류 메시지에 나오는 오류를 수정하십시오.
MQ_29005	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에서 메시지를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 이유 코드로 인해 통합 서비스가 대기열에서 메시지를 가져오지 못했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29006	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에서 읽는 중 메시지 데이터가 잘렸습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지 크기가 너무 커서 통합 서비스에서 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29007	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에서 메시지를 제거하려는 중 커서 아래에 메시지가 없습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	대기열에서 메시지를 제거할 사용 권한이 없을 수 있습니다. 다른 프로세스에서 메시지를 제거했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29008	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에 메시지를 저장하는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 이유 코드로 인해 통합 서비스가 대기열에 메시지를 저장하지 못했습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29009	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;(&lt;메시지당 행 수&gt; &gt; 0)의 RowsPerMesage 값이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 속성의 메시지당 행 수 매개 변수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 메시지당 행 수에 대해 0보다 큰 값을 지정하십시오.
MQ_29010	<b>캐시 &lt;캐시 파일&gt;을(를) 읽기 위해 여는 중 오류가 발생했습니다. &lt;운영 체제 오류&gt;.</b>
설명:	캐시 파일에서 읽을 수 있는 사용 권한이 없을 수 있습니다. \$PMCacheDir 변수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	메시지에 나오는 운영 체제 오류를 수정하십시오.

MQ_29011	<b>캐시 &lt;캐시 파일&gt;을(를) 쓰기 위해 여는 중 오류가 발생했습니다. &lt;운영 체제 오류&gt;.</b>
설명:	캐시 파일에 쓸 수 있는 사용 권한이 없을 수 있습니다.  하드 디스크가 가득 찼습니다.  \$PMCacheDir 변수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	메시지에 나오는 운영 체제 오류를 수정하십시오. 디렉터리 \$PMCacheDir에서 찾아보십시오.
MQ_29012	<b>MQ 드라이버를 로드하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	해당 파일이 존재하지 않기 때문에 PowerCenter가 MQ 드라이버 공유 라이브러리를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	MQ 드라이버 공유 라이브러리의 검색 경로를 확인하십시오. 플랫폼에 따라, 해당하는 위치에서 드라이버 파일을 확인하십시오.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows - pmmqdrvc.dll</li> <li>• Solaris - libpmmqdrvc.so</li> <li>• Linux - libpmmqdrvc.so</li> <li>• AIX - libpmmqdrvc.a</li> <li>• HP - libpmmqdrvc.sl</li> </ul>
설명:	사용 권한이 부족하기 때문에 PowerCenter가 MQ 드라이버 공유 라이브러리를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	MQ 드라이버 파일의 사용 권한이 올바른지 확인하십시오.
MQ_29013	<b>이 대상에 대한 삭제 작업이 활성화되지 않았습니다. 대기열 연결은 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;입니다.</b>
설명:	WebSphere MQ 대상에서 삭제 플래그가 TRUE로 설정된 행을 받았습니다. 하지만 통합 서비스에는 대기열에 대한 삭제 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 대기열에서 통합 서비스에 대한 삭제 사용 권한을 활성화하십시오.
MQ_29014	<b>MsgId 필드가 설정되지 않았습니다. 대기열 연결은 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;입니다.</b>
설명:	동적 WebSphere MQ 대상에서 MsgId 열에 예상되는 포트가 없을 수 있습니다. 통합 서비스가 대기열에서 메시지를 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	동적 WebSphere MQ 대상의 MsgId 열에 대한 포트를 예상하십시오.
MQ_29100	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 필터에 알 수 없는 문자 '&lt;문자&gt;'이(가) 있습니다.</b>
설명:	필터 조건에 일반 구문 분석 오류가 있습니다.
사용자 응답:	식의 구문을 확인하십시오.
MQ_29101	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 올바르지 않은 연산자입니다.</b>
설명:	필터 조건에 일반 구문 분석 오류가 있습니다.
사용자 응답:	식의 구문을 확인하십시오.
MQ_29102	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 알 수 없는 식별자 &lt;identifier&gt;입니다.</b>
설명:	필터 조건에 일반 구문 분석 오류가 있습니다.
사용자 응답:	식의 구문을 확인하십시오.

MQ_29103	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 문자열 리터럴이 제대로 종료되지 않았습니다.</b>
설명:	필터 조건에 일반 구문 분석 오류가 있습니다.
사용자 응답:	식의 구문을 확인하십시오.
MQ_29104	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 구문 오류입니다.</b>
설명:	필터 조건에 일반 구문 분석 오류가 있습니다.
사용자 응답:	식의 구문을 확인하십시오.
MQ_29105	<b>필터 식에 부울 반환 유형이 없습니다.</b>
설명:	필터 조건이 부울 TRUE/FALSE 값을 반환하지 않습니다.
사용자 응답:	부울 TRUE/FALSE 값을 반환하도록 필터 조건을 편집하십시오.
MQ_29106	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 왼쪽 피연산자는 부울이어야 합니다.</b>
설명:	필터 조건에 부울 피연산자가 포함되지 않았습니다.
사용자 응답:	필터 조건에서 논리적 연산자의 왼쪽을 확인하십시오.
MQ_29107	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 오른쪽 피연산자는 부울이어야 합니다.</b>
설명:	필터 조건에 부울 피연산자가 포함되지 않았습니다.
사용자 응답:	필터 조건에서 논리적 연산자의 오른쪽을 확인하십시오.
MQ_29108	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 관계형 연산자에 호환되지 않는 유형입니다.</b>
설명:	왼쪽 및 오른쪽 하위 식의 논리적 연산자 [=, <>, >=, <=, >, <]에 호환되지 않는 데이터 유형이 있습니다.
사용자 응답:	왼쪽 및 오른쪽 하위 식의 관계형 연산자에 대한 호환되는 데이터 유형으로 필터 조건을 편집하십시오.
MQ_29109	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 인수가 부족합니다. &lt;함수 이름&gt; ()에는 인수가 있어야 합니다.</b>
설명:	필터 조건의 함수에 인수가 부족합니다.
사용자 응답:	필터 조건의 함수에 인수를 적용하십시오.
MQ_29110	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 인수가 너무 많습니다. &lt;함수 이름&gt; ()에는 인수가 있어야 합니다.</b>
설명:	함수에 인수가 너무 많습니다.
사용자 응답:	함수에 인수를 적게 사용하십시오.
MQ_29111	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: &lt;함수 이름&gt; ()에서 유형이 잘못되었습니다. 인수는 CHAR/BYTE여야 합니다.</b>
설명:	함수에 MQCHAR 또는 MQBYTE 유형의 인수가 필요합니다.
사용자 응답:	필터 식에서 인수가 MQCHAR 또는 MQBYTE 유형인지 확인하십시오.
MQ_29112	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: &lt;함수 이름&gt; ()에서 유형이 잘못되었습니다. 인수는 BOOLEAN이어야 합니다.</b>
설명:	함수에 부울 유형의 인수가 필요합니다.
사용자 응답:	필터 조건에서 인수가 부울 유형인지 확인하십시오.

MQ_29113	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: &lt;함수 이름&gt; ()에서 유형이 잘못되었습니다. 인수는 LONG이어야 합니다.</b>
설명:	함수에 MQLONG 유형의 인수가 필요합니다.
사용자 응답:	필터 조건에서 인수가 MQLONG 유형인지 확인하십시오.
MQ_29114	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: 문자열 리터럴이 제대로 종료되지 않았습니다.</b>
설명:	문자열 리터럴은 큰따옴표로 묶어야 합니다.
사용자 응답:	큰따옴표를 사용하여 필터 조건에서 문자열 리터럴을 묶으십시오.
MQ_29115	<b>행 &lt;행&gt;, 열 &lt;열&gt;: &lt;함수 이름&gt; ()에서 날짜 형식이 잘못되었습니다. 인수 &lt;인수 번호&gt;은 (는) &lt;올바른 날짜 형식&gt;이어야 합니다.</b>
설명:	함수의 인수에 올바른 날짜 형식이 포함되지 않았습니다.
사용자 응답:	필터 조건에서 인수에 대한 <올바른 날짜 형식>을(를) 사용하십시오.
MQ_29200	<b>예상된 열 메타데이터를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MQ_29201	<b>소스 필터를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MQ_29202	<b>캐시 파일 이름을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MQ_29203	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;을(를) 여는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 이유 코드로 인해 통합 서비스가 대기열을 열지 못했습니다. 설치 시 WebSphere MQ 서버 드라이버를 설치하도록 선택했을 수 있습니다. 하지만 WebSphere MQ 서버가 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 설치되지 않았습니다.
사용자 응답:	WebSphere MQ 서버 드라이버를 다시 설치하십시오. 설치 시 WebSphere MQ 클라이언트 드라이버를 선택해야 합니다.  오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29204	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에서 메시지를 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	오류로 인해 통합 서비스가 대기열에서 메시지를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	오류 메시지에 나오는 오류를 수정하십시오.
MQ_29207	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;을(를) 닫는 중 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 오류로 인해 통합 서비스가 대기열을 닫지 못했습니다.

사용자 응답:	오류 메시지에 나오는 오류를 수정하십시오.
MQ_29208	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에 메시지를 배치하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	메시지에 나오는 오류로 인해 통합 서비스가 대기열에 메시지를 배치하지 못했습니다.
사용자 응답:	오류 메시지에 나오는 오류를 수정하십시오.
MQ_29210	<b>MQ 연결 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MQ_29211	<b>경고: &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt; 대기열에서 메시지 데이터를 읽는 중 일부 메시지 데이터가 잘렸습니다.</b>
설명:	이 메시지는 단순한 경고입니다. 메시지 크기가 MQ 소스 한정자에서 MESSAGE_DATA 포트에 대한 최대 크기를 초과했기 때문에 MQ 판독기가 하나 이상의 MESSAGE_DATA 열을 잘랐습니다.
사용자 응답:	하지만 MQ 소스 한정자에서 MESSAGE_DATA 열 크기를 늘릴 수 있습니다.
MQ_29212	<b>경고: 총 길이가 &lt;길이&gt;인 메시지가 &lt;길이&gt;까지 잘렸습니다.</b>
설명:	이 메시지는 단순한 경고입니다. 추적이 “VERBOSE RUN”으로 설정된 경우 나타나는 보다 자세한 경고입니다. 메시지 번호가 MSGNO로 지정되었습니다.
사용자 응답:	하지만 MQ 소스 한정자에서 MESSAGE_DATA 열 크기를 늘릴 수 있습니다.
MQ_29213	<b>대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에 필터가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 대기열에서 메시지를 읽기 위한 필터 집합이 없음을 나타냅니다.
사용자 응답:	없음. MQ 소스 한정자 또는 세션 속성에서 필터 조건을 입력할 수 있습니다.
MQ_29214	<b>MQ 드라이버 초기화에 실패했습니다. &lt;오류 메시지&gt;.</b>
설명:	MQ 드라이버 초기화 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
MQ_29218	<b>MQSeries의 필터 조건: StartTime은 EndTime 이전이어야 합니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 필터 조건의 StartTime에 대한 값이 EndTime에 입력된 값보다 크거나 같습니다.
사용자 응답:	StartTime 값이 EndTime 값보다 작은지 확인하십시오.
MQ_29221	<b>커밋으로 인해 일부 메시지만 대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;에 기록되었습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 통합 서비스가 메시지의 일부 행을 대상에 커밋하지 않았습니다. 통합 서비스가 커밋 간격 또는 짧은 FlushLatency 간격의 끝에 도달하는 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 커밋 간격에서 나머지 행을 커밋합니다.
사용자 응답:	없음.

MQ_29222	<b>대기열 관리자 &lt;대기열 관리자&gt;에서 커밋하는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 메시지를 대상에 커밋할 수 없습니다. WebSphere MQ 시스템에서 로그 공간이 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	WebSphere MQ 시스템에 로그 공간이 충분한지 확인하십시오. 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
MQ_29223	<b>대기열 관리자 &lt;대기열 관리자&gt;에서 취소하는 중 오류가 발생했습니다. 원인은 &lt;원인&gt; &lt;원인 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상에서 메시지를 롤백할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
MQ_29224	<b>장치가 커밋하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 메시지를 대상에 커밋할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
MQ_29225	<b>장치에서 취소하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상에서 메시지를 롤백할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
MQ_29226	<b>장치를 대기열 관리자에 연결하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 대기열 관리자에 연결할 수 없습니다. 세션이 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
MQ_29231	<b>대기열 관리자 이름이 동일한 트랜잭션 MQ 대상은 다른 TCU에 있으면 안 됩니다.</b>
설명:	WebSphere MQ 대상이 동일한 대기열 연결을 가지고 있지만 다른 트랜잭션 제어 단위에 속합니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	동일한 대기열 연결을 가지고 있는 모든 WebSphere MQ 대상이 동일한 트랜잭션 제어 단위에 속하는지 확인하십시오.
MQ_29234	<b>복구 캐시에 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	복구 캐시 폴더를 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	복구 캐시 폴더가 존재하고 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
설명:	대상에 디스크 공간이 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	대상에 사용 가능한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.
MQ_29237	<b>파괴성 모드로 대기열에서 메시지를 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	WebSphere MQ 설치에서는 대기열에서 메시지 삭제를 허용하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	오류를 수정하기 위한 지침은 WebSphere MQ 설명서의 이유 코드를 참조하십시오.
MQ_29238	<b>잘못된 복구 캐시 폴더가 지정되었습니다.</b>
설명:	복구 캐시 폴더가 잘못되었습니다.

사용자 응답:	세션 속성에 있는 매핑 탭(소스 노드)의 속성 설정에서 올바른 복구 캐시 폴더를 지정하십시오.
MQ_29239	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 이름&gt;이(가) 실시간 플러시 지점에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;추가 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	실시간 플러시 대기 시간이 만료된 후 통합 서비스가 메시지를 대상에 커밋할 때 디스크 공간이 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	대상에 사용 가능한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.
MQ_29240	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 이름&gt;에 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	운영 체제가 복구 캐시 폴더를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 지정된 복구 캐시 폴더가 존재하는지 확인하십시오.
MQ_29241	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 이름&gt;에서 복구를 등록하지 못했습니다.</b>
설명:	운영 체제의 메모리가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템의 메모리가 충분한지 확인하십시오.
MQ_29242	<b>소비자 핸들을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	복구 캐시 폴더 이름이 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에 지정된 복구 캐시 폴더 이름을 확인하십시오. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
MQ_29243	<b>판독기 파티션에서 캐시된 메시지를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	복구 캐시 파일이 삭제되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	캐시 파일 및 디렉터리가 있는지 확인하십시오. 세션 속성에 있는 매핑 탭(소스 노드)의 속성 설정에서 캐시 파일 디렉터리에 대한 올바른 경로를 지정하십시오.
MQ_29244	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 이름&gt;에서 GMD 플러시를 수행하지 못했습니다. &lt;추가 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	복구 캐시 폴더에 메모리가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	복구 캐시 폴더에 큰 파일을 위한 메모리가 충분한지 확인하십시오.
설명:	복구 캐시 폴더에 쓰기 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	복구 캐시 폴더에 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
MQ_29245	<b>파괴성 읽기 및 RemoveMsg(TRUE)를 둘 다 지정할 수는 없습니다.</b>
설명:	파괴성 읽기 옵션을 선택하고 필터 조건으로 RemoveMsg(TRUE) 함수를 지정했습니다.
사용자 응답:	필터 조건에서 RemoveMsg(TRUE) 함수를 RemoveMsg(FALSE)로 설정하거나 필터 조건에서 이 함수를 제거해야 합니다.
MQ_29246	<b>매핑에는 연결된 소스 한정자가 있습니다.</b>
설명:	연결된 소스 한정자가 있는 매핑에서 파괴성 읽기 옵션을 지정합니다.
사용자 응답:	연결된 소스 한정자가 매핑에 포함되어 있는 경우 통합 서비스가 파괴성 읽기 옵션을 무시합니다. 연결된 소스 한정자가 포함된 매핑에 대한 소스 대기열에서 메시지를 제거하려면 RemoveMsg(TRUE) 함수를 사용하십시오.

MQ_29248	<b>MQ 대기열 관리자 &lt;대기열 관리자&gt;에서 임시 연결에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 MQ 대기열 관리자에 연결할 수 없습니다. 네트워크 또는 MQ 서버가 다운되었을 수 있습니다. 연결 재시도 기간 중에 통합 서비스에서 MQ 대기열에 연결하려고 시도합니다. 연결 재시도 기간 중에 통합 서비스에서 MQ 대기열에 연결하지 못하는 경우 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	MQ 대기열 관리자가 실행 중인지 확인하십시오. 또는 네트워크가 활성 상태인지 확인하십시오.
MQ_29250	<b>연결 재시도 기간이 만료되었습니다. 통합 서비스에서 MQ 대기열 관리자 &lt;대기열 관리자&gt;에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	연결 재시도 기간 중에 통합 서비스에서 MQ 대기열 관리자에 연결할 수 없습니다. 네트워크 또는 MQ 서버가 다운되었을 수 있습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	MQ 대기열 관리자가 실행 중인지 확인하십시오. 또는 네트워크가 활성 상태인지 확인하십시오. 세션을 다시 시작하십시오.
MQ_29251	<b>파괴성 읽기 및 복구가 구성되지 않아 복구가 비활성화됩니다.</b>
설명:	파괴성 읽기 및 복구가 세션에 대해 구성되지 않았기 때문에 통합 서비스가 MQ 대기열 관리자에 여러 번 연결 시도를 할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 파괴성 읽기 및 복구를 구성하십시오.
MQ_29255	<b>파괴성 읽기 모드로 대기열 &lt;대기열&gt;:&lt;대기열 관리자&gt;을(를) 읽는 중 통합 서비스에서 메시징 데이터를 잘랐습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 MQSeries 소스 정의에서 MESSAGE_DATA 열의 정밀도를 초과하는 WebSphere MQ 메시지를 읽었습니다. 따라서 통합 서비스가 데이터를 잘랐습니다. 세션이 파괴성 읽기 모드로 실행되고 있기 때문에 이 세션이 실패했으며 통합 서비스가 소스 대기열에서 메시지를 삭제하지 않았습니다.
사용자 응답:	MQSeries 소스 정의에서 MESSAGE_DATA 열의 정밀도를 높이십시오.
MQ_29265	<b>소스 &lt;소스 이름&gt;의 리포지토리 데이터가 손상되었습니다.</b>
설명:	지정된 소스 인스턴스에 대한 연결 개체에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	소스 인스턴스에 대한 연결 개체를 삭제하십시오. 연결 개체를 작성하고 소스 인스턴스에 이 개체를 할당하십시오.
MQ_29270	<b>통합 서비스에서 코드 페이지 ID에 대한 로캘을 작성할 수 없습니다. &lt;코드 페이지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 I18N 변환기 개체를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MQ_29280	<b>통합 서비스가 복구를 위해 활성화되고 여러 파티션이 포함된 WebSphere MQ 실시간 세션에 실패했습니다.</b>
설명:	여러 파티션이 포함된 WebSphere MQ 실시간 세션은 복구를 위해 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	파티션을 삭제하거나 복구를 위해 세션을 활성화하지 마십시오.



# MSRdr 메시지

MSRdr_1007	<b>PowerExchange for Email Server 라이선스 키를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	라이선스 키에 PowerExchange for Email Server 라이선스가 포함되지 않았거나 라이선스가 만료되었습니다.
사용자 응답:	새로운 PowerExchange for Email Server 라이선스를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MSRdr_1008	<b>실시간 옵션에 대한 PowerExchange for Email Server 라이선스 키를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	실시간 모드로 세션을 실행하고 있습니다. 라이선스 키에 실시간 옵션에 대한 PowerExchange for Email Server 라이선스가 포함되지 않았거나 라이선스가 만료되었습니다.
사용자 응답:	실시간 옵션에 대한 새로운 라이선스 키를 받으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
MSRdr_1016	<b>서버 &lt;서버 이름&gt;에 연결하지 못했습니다. 이유: &lt;이유&gt;.</b>
설명:	대상 메일 서버가 해당 프로토콜을 지원하지 않기 때문에 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	대상 메일 서버가 응용 프로그램 연결 특성에 지정된 프로토콜을 지원하는지 확인하십시오. -또는- 대상 메일 서버에서 보안 연결을 필요로 하기 때문에 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	IMAPS 또는 POP3S 등 보안 프로토콜을 통해 대상 메일 서버에 연결하고 있는지 확인하십시오. -또는- 네트워크 오류로 인해 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
MSRdr_1019	<b>서버 &lt;서버 이름&gt;에 연결하지 못했습니다. 이유: 사용자 이름 또는 암호가 잘못되었습니다. &lt;이유&gt;.</b>
설명:	잘못된 사용자 이름과 암호가 지정되었기 때문에 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	올바른 사용자 이름과 암호가 지정되었는지 확인하십시오.
MSRdr_1020	<b>서버 &lt;서버 이름&gt;에 연결하지 못했습니다. 이유: 알 수 없는 서버 호스트 이름입니다.</b>
설명:	메일 서버 이름 또는 IP 주소가 올바르지 않기 때문에 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	메일 서버 이름 또는 IP 주소가 올바른지 확인하십시오. 또한 메일 서버가 실행 중인지 확인하십시오.
MSRdr_1021	<b>서버 &lt;서버 이름&gt;에 연결하지 못했습니다. 이유: 유효한 트러스트된 인증서를 cacerts 키 저장소에서 찾을 수 없습니다. &lt;이유&gt;.</b>
설명:	IMAPS 또는 POP3S 등 보안 프로토콜을 통해 메일 서버에 연결하고 있기 때문에 세션이 실패했습니다. PowerCenter 통합 서비스를 호스팅하는 시스템의 cacerts 키 저장소에서 메일 서버에 대한 유효한 트러스트된 인증서를 찾을 수 없습니다.

사용자 응답:	<p>이 메일 서버에 대한 유효한 트러스트된 인증서가 <b>cacerts</b> 키 저장소에 있는지 확인하십시오. <b>cacerts</b> 키 저장소는 다음 디렉터리에 있습니다. &lt;PowerCenter 설치 디렉터리&gt;\java\jre\lib\security</p> <p>예를 들어 다음 구문을 사용하여 <b>certificate.cer</b> 인증서를 <b>cacerts</b> 키 저장소에 추가하십시오.</p> <pre>&lt;PowerCenter 설치 디렉터리&gt;\java\bin\keytool -import -alias &lt;인증서 별칭&gt; -file certificate.cer -keystore &lt;PowerCenter 설치 디렉터리&gt;\java\jre\lib\security\cacerts -v</pre> <p><b>참고:</b> 트러스트 인증서에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.</p> <p>응용 프로그램 연결 특성에 트러스트된 인증서 파일 이름을 지정하십시오.</p>
MSRdr_1050	<p><b>PowerCenter 통합 서비스가 Microsoft Exchange Server &lt;서버 이름&gt;에 연결할 수 없습니다. 이유: &lt;이유&gt;.</b></p>
설명:	<p>PowerExchange for Email Server가 Exchange MAPI(Messaging Application Programming Interface) 프로토콜을 사용하여 Microsoft Exchange Server에 연결하며 다음 문 중 하나 이상이 참입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우편함 사용자가 서비스로 로그인 사용 권한을 가지고 있지 않습니다.</li> <li>• PowerCenter 통합 서비스가 시스템에 대한 운영 체제의 일부로 작동 사용 권한을 가지고 있지 않은 사용자의 계정으로 실행되고 있습니다.</li> </ul>
사용자 응답:	<p>우편함 사용자가 PowerCenter 통합 서비스 시스템에 대한 서비스로 로그인 사용 권한을 가지고 있으며 PowerCenter 통합 서비스 시스템이 운영 체제의 일부로 작동 사용 권한을 가지고 있는 사용자의 계정으로 실행되고 있는지 확인하십시오.</p>
MSRdr_1080	<p><b>Outlook PST 파일 &lt;PST 파일 이름&gt;에 연결하지 못했습니다. 이유: 메시지 서비스를 구성하는 중에 오류가 발생했습니다. PST 파일에 대한 암호가 올바르지 않습니다.</b></p>
설명:	<p>Outlook PST 파일이 암호로 보호되어 있고 올바른 암호를 지정하지 않았기 때문에 세션이 실패했습니다.</p>
사용자 응답:	<p>Outlook PST 파일에 대한 올바른 암호를 지정했는지 확인하십시오.</p>

## 제 14 장

# N 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [NODE 메시지, 227](#)
- [NTSERV 메시지, 227](#)
- [NZRDR 메시지, 234](#)
- [NZWRT 메시지, 235](#)

## NODE 메시지

NODE_10014	<b>&lt;리소스 유형&gt; 리소스 &lt;리소스 이름&gt;을(를) 노드 구성에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	EnableNodeResource 또는 DisableNodeResource 명령을 사용하여 노드에서 리소스를 활성화하거나 비활성화했습니다. <i>infacmd</i> 가 노드에 표시된 이름과 유형의 리소스를 찾지 못했습니다.
사용자 응답:	다음 조건을 확인하십시오. <ul style="list-style-type: none"><li>• 표시된 리소스가 노드에 존재합니다.</li><li>• 리소스가 표시된 유형에 해당합니다.</li><li>• 리소스 이름이 제대로 입력되었습니다.</li></ul>

## NTSERV 메시지

NTSERV_10000	<b>서비스 주 스레드 핸들을 닫을 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10001	<b>서비스 주 스레드를 중단할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. Windows에서 통합 서비스에 대한 서비스를 일시 중지하려고 시도했습니다.
사용자 응답:	작업을 다시 시도하십시오. 실패하는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.

NTSERV_10003	<b>서비스 주 스레드를 다시 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. Windows에서 통합 서비스에 대한 서비스를 다시 시작하려고 시도했습니다.
사용자 응답:	작업을 다시 시도하십시오. 실패하는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10005	<b>서비스 상태를 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하고 시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10007	<b>서비스 주 스레드 핸들을 복제할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10009	<b>서비스 제어 디스패처를 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10011	<b>서비스 핸들러 프로시저를 등록할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10013	<b>서비스 제어 관리자를 열 수 없습니다. 액세스가 거부되었습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 서비스를 구성하거나 시작하려고 시도했지만 올바른 사용 권한을 가지고 있지 않습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 서비스를 구성하거나 시작할 수 있는 권한을 얻으십시오.
NTSERV_10024	<b>레지스트리 키를 불러올 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10025	<b>레지스트리 키를 닫을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10026	<b>보안 설명자를 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

NTSERV_10027	<b>보안 설명자 DACL을 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10028	<b>레지스트리 키를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10029	<b>레지스트리 값을 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10031	<b>레지스트리 키를 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10032	<b>메모리를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10033	<b>레지스트리 키를 열 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 레지스트리에서 값을 읽지 못했습니다. 레지스트리의 해당 부분에 액세스할 수 있는 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하여 레지스트리에 액세스할 수 있는 권한을 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10042	<b>뮤텍스를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10043	<b>뮤텍스를 닫을 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10044	<b>스레드를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.

사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10045	<b>주 서비스 스레드를 대기하지 못했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10046	<b>상태 뮤텍스를 대기하지 못했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10047	<b>서비스를 중지하도록 스레드를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10065	<b>로컬 컴퓨터 이름을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하거나 시스템 리소스를 제거하십시오.
NTSERV_10066	<b>사용자 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하거나 시스템 리소스를 제거하십시오.
NTSERV_10067	<b>PowerMart 사용자를 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하거나 시스템 리소스를 제거하십시오.
NTSERV_10068	<b>계정 이름을 조회할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하거나 시스템 리소스를 제거하십시오.
NTSERV_10069	<b>사용자 권한 정책을 관리할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하거나 시스템 리소스를 제거하십시오.
NTSERV_10070	<b>사용자 권한을 부여할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다. 통합 서비스를 호스팅하는 시스템에 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하거나 시스템 리소스를 제거하십시오.
NTSERV_10071	<b>다중 바이트를 와이드 문자로 변환할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

NTSERV_10072	<b>와이드 문자를 다중 바이트로 변환할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10073	<b>PowerMart 사용자를 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10080	<b>구성 파일을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 구성 파일을 찾거나 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10081	<b>레지스트리 값을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10085	<b>키가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10086	<b>올바르지 않은 레지스트리 값 유형입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10087	<b>레지스트리 하위 키를 열거할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10088	<b>구성 파일에 예기치 않은 행이 있습니다.</b>
설명:	설치 파일에 올바르지 않은 행이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10089	<b>사용법이 잘못되었습니다. 올바른 사용법을 알아보려면 설명서를 참조하십시오.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10091	<b>설치하지 못했습니다.</b>
설명:	Informatica 설치에 실패했습니다.
사용자 응답:	관련 오류 메시지는 Windows 디렉터리의 .mif 파일을 확인하십시오.
NTSERV_10092	<b>업데이트하지 못했습니다.</b>
설명:	Informatica 설치에 실패했습니다.

사용자 응답:	관련 오류 메시지는 Windows 디렉터리의 .mif 파일을 확인하십시오.
NTSERV_10093	<b>설치를 취소하지 못했습니다.</b>
설명:	Windows에서 통합 서비스를 설치하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10096	<b>레지스트리 키를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10097	<b>메시지 리소스 DLL을 초기화할 수 없습니다.</b>
설명:	pmmsg.dll 파일이 누락되거나 레지스트리 키가 잘못된 위치를 가리키고 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10098	<b>올바르지 않은 드라이브 사양입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10099	<b>레지스트리에서 구성을 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10100	<b>하위 프로세스가 종료될 때까지 대기하지 못했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10101	<b>프로세스 컨트롤 블록을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10102	<b>하위 종료 이벤트를 대기하도록 스레드를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10103	<b>중단 이벤트를 대기하도록 스레드를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10105	<b>프로세스를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.



NTSERV_10106	<b>스레드를 다시 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
NTSERV_10129	<b>지정된 이벤트 로그 구성이 없습니다.</b>
설명:	구성 파일에 유효한 이벤트 로그 구성이 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10132	<b>레지스트리에 올바르지 않은 소프트웨어 버전이 기록되었습니다.</b>
설명:	Informatica 레지스트리 서비스의 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10133	<b>TCP/IP 호스트 주소 매개 변수의 알 수 없는 호스트입니다.</b>
설명:	통합 서비스 설정에서 TCP/IP 호스트 주소를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 설정에 유효한 TCP/IP 호스트 주소를 입력하십시오.
NTSERV_10139	<b>COM 데이터 유형으로 변환하는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터를 변환하려고 시도했는데 변환에 실패했습니다. 데이터 오버플로우 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	오류를 발생시킨 데이터를 확인한 후 해당 데이터를 수정하십시오.
NTSERV_10141	<b>COM 외부 프로시저를 호출하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	잘못되거나 존재하지 않는 COM 개체를 지정했습니다.
사용자 응답:	COM 개체의 철자가 올바른지 확인하고 이 개체가 손상되거나 잘못되지 않았는지 확인하십시오.
NTSERV_10143	<b>호스트 이름을 조회하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 설정에서 TCP/IP 호스트 주소 필드에 나열된 호스트가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에 유효한 TCP/IP 호스트 주소를 입력하십시오.
NTSERV_10144	<b>루트 키가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10145	<b>사용자 권한을 취소할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NTSERV_10146	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	첨부된 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일을 보내도록 세션을 구성했습니다. Windows의 통합 서비스에서는 지정된 첨부 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 첨부 파일에 대한 디렉터리와 파일 이름이 올바르게 입력되었는지 확인하십시오. 파일이 지정된 디렉터리에 있는지 확인하십시오.

NTSERV_10147	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;에 대한 읽기 액세스가 허용되지 않는 사용 권한입니다.</b>
설명:	첨부된 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일을 보내도록 세션을 구성했습니다. Windows의 통합 서비스에서는 지정된 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	파일을 읽을 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오.
NTSERV_10148	<b>첨부 파일 &lt;파일 이름&gt;이(가) 일반 파일이 아닙니다.</b>
설명:	첨부된 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일을 보내도록 세션을 구성했습니다. 지정한 첨부 파일이 일반 Windows 파일이 아닙니다. 이것은 디렉터리 이름, 서비스 이름 또는 장치 이름일 수 있습니다.
사용자 응답:	세션에서 세션 이후 전자 메일에 대한 일반 첨부 파일을 지정하십시오.
NTSERV_10246	<b>첨부 파일의 ERROR입니다.</b>
설명:	첨부된 파일이 포함된 세션 이후 전자 메일을 보내도록 세션을 구성했습니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.

## NZRDR 메시지

NZRDR_10015	<b>쿼리 생성/구문 분석에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NZRDR_10017	<b>쿼리 실행에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	세션 로그의 ODBC 메시지를 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NZRDR_10109	<b>데이터 읽기에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NZRDR_10013	<b>통합 서비스가 Netezza Performance Server에 연결되지 못했습니다.</b>
설명:	연결 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	사용자 이름, 암호를 입력하고 DSN 항목이 올바른지 확인하십시오.
NZRDR_10027	<b>로컬 작성에 실패했습니다.</b>
설명:	연결 개체에 대해 잘못된 코드 페이지가 설정되었습니다.
사용자 응답:	Netezza Performance Server와 호환되는 연결 개체에서 코드 페이지를 설정하십시오.
NZRDR_10028	<b>파이프를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 파이프를 작성하기에 충분한 메모리를 할당할 수 없습니다.

사용자 응답:	시스템 리소스를 확인하여 <b>CPU</b> (중앙 처리 장치)의 사용 가능한 공간을 알아보십시오.
설명:	사용자에게 파이프를 작성하는 데 필요한 권한이 없습니다.
사용자 응답:	커넥터가 설치된 폴더 및 파일에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 얻으십시오.
NZRDR_10030	<b>스레드 작성에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 스레드를 작성하기에 충분한 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	시스템 리소스를 확인하여 <b>CPU</b> 의 사용 가능한 공간을 알아보십시오.
NZRDR_10034	<b>파이프 열기에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NZRDR_10036	<b>하위 프로세스를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	실행되는 총 프로세스 수가 시스템 제한을 초과했습니다.
사용자 응답:	노드에 필요하지 않는 실행 중인 응용 프로그램을 모두 닫고 다시 시도하십시오.
설명:	통합 서비스가 하위 프로세스를 작성하기에 충분한 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	시스템 리소스를 확인하여 <b>CPU</b> 의 사용 가능한 공간을 알아보십시오.

## NZWRT 메시지

NZWRT_20029	<b>파이프를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 파이프를 작성하기에 충분한 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	시스템 리소스를 확인하여 <b>CPU</b> 의 사용 가능한 공간을 알아보십시오.
설명:	파이프를 작성하는 데 필요한 권한이 없습니다.
사용자 응답:	커넥터가 설치된 폴더 및 파일에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 얻으십시오.
NZWRT_20034	<b>파이프를 열지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
NZWRT_20042	<b>관계 &lt;테이블 이름&gt;이(가) Netezza Performance Server에 없거나 테이블에서 열을 찾지 못했습니다.</b>
설명:	대상이 없거나 대상에 열이 없습니다.
사용자 응답:	Netezza Performance Server에서 유효한 Netezza 대상 테이블을 작성하십시오.
NZWRT_20057	<b>통합 서비스가 Netezza Performance Server에 연결되지 못했습니다.</b>
설명:	연결 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	사용자 이름, 암호를 입력하고 <b>DSN</b> 항목이 올바른지 확인하십시오.

NZWRT_20072	<b>업데이트하도록 연결된 열이 없습니다.</b>
설명:	업데이트 작업을 수행하도록 세션이 구성되었을 수 있지만 기본이 아닌 키 열이 연결되지 않았습니다.
사용자 응답:	매핑의 대상 인스턴스에 기본이 아닌 키를 연결하십시오.
NZWRT_20073	<b>대상에 대한 기본 키 제약 조건이 없습니다.</b>
설명:	대상에 기본 키가 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	매핑의 대상 인스턴스에 대한 기본 키를 설정하십시오.
NZWRT_20075	<b>사용 가능한 데이터 없음: 파이프에 쓰지 못했습니다.</b>
설명:	소스가 대상에 데이터를 제공하지 못했습니다.
사용자 응답:	소스가 올바르게 데이터를 포함하고 있는지 확인하십시오.
NZWRT_20076	<b>스레드 작성에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 스레드를 작성하기에 충분한 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	시스템 리소스를 확인하여 CPU의 사용 가능한 공간을 알아보십시오.
NZWRT_20126	<b>이스케이프 문자가 없습니다.</b>
설명:	이스케이프 문자 값이 세션 속성에서 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 이스케이프 문자 값을 지정하십시오.

## 제 15 장

# O 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [OBJM 메시지, 237](#)
- [ODL 메시지, 238](#)
- [OPT 메시지, 242](#)

## OBJM 메시지

OBJM_54505	<b>rbrowser 정보가 요청된 개체가 없습니다.</b>
설명:	개체가 존재하지 않기 때문에 리포지토리 에이전트 프로세스가 리포지토리에서 개체 속성을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	개체가 삭제되었을 수 있습니다. 탐색기 창을 새로 고치십시오. 리포지토리 서비스 로그에서 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
OBJM_54509	<b>Rbrowser 가져오기: 하위 정보를 가져올 수 없습니다. 하위 유형이 올바르지 않을 수 있습니다. (하위 유형 = &lt;유형&gt;).</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OBJM_54510	<b>내부 오류: 요약 트리 노드의 잠금 해제에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OBJM_54513	<b>내부: 요약 트리 노드에 액세스하는 데 적절한 상위 잠금이 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OBJM_54515	<b>잘못된 요약 트리 잠금 순서입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

OBJM_54538	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;(데이터베이스 &lt;데이터베이스 이름&gt;)에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 리포지토리에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오. 이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
OBJM_54543	<b>데이터베이스 오류: &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 관리자에게도 문의하십시오.
OBJM_54544	<b>내부 리포지토리 서비스 오류: 오류 번호 &lt;오류 번호&gt;.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OBJM_54545	<b>rbrowser 노드 ID(&lt;ID&gt;)가 올바르지 않은 가져오기 요청을 받았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## ODL 메시지

ODL_26001	<b>Informatica 외부 조인 구문을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	중괄호 내에서 Informatica 조인 구문을 사용하지 않고 소스 한정자 조인 재정의 또는 추출 재정의에 중괄호( { } )를 입력했습니다.
사용자 응답:	중괄호를 제거하고 데이터베이스별 조인 구문을 사용하거나 중괄호 내에서 Informatica 조인 구문을 사용하십시오.
ODL_26002	<b>Informatica 외부 조인 구문 오류입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스 한정자 변환의 외부 조인 구문에서 오류를 발견했습니다.
사용자 응답:	다시 세션을 실행하기 전에 오류를 수정하십시오. 세션 로그에서 관련 메시지를 확인하십시오.
ODL_26003	<b>LEFT 키워드 뒤에 OUTER 키워드가 없습니다.</b>
설명:	왼쪽 외부 조인에 대한 조인 구문에서 OUTER 키워드를 생략했습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오. 왼쪽 외부 조인을 작성하려면 LEFT OUTER JOIN 키워드를 사용하십시오.
ODL_26004	<b>OUTER 키워드 뒤에 JOIN 키워드가 없습니다.</b>
설명:	외부 조인에 대한 구문에서 JOIN 키워드를 생략했습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오.

ODL_26005	<b>RIGHT 키워드 뒤에 OUTER 키워드가 없습니다.</b>
설명:	오른쪽 외부 조인에 대한 조인 구문에서 <b>OUTER</b> 키워드를 생략했습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오. 오른쪽 외부 조인을 작성하려면 <b>RIGHT OUTER JOIN</b> 키워드를 사용하십시오.
ODL_26006	<b>INNER 키워드 뒤에 JOIN 키워드가 없습니다.</b>
설명:	내부 조인에 대한 구문에서 <b>JOIN</b> 키워드를 생략했습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오. 내부 조인을 작성하려면 <b>INNER JOIN</b> 키워드를 사용하십시오.
ODL_26007	<b>OUTER 키워드 앞에 LEFT 또는 RIGHT 키워드가 없습니다.</b>
설명:	외부 조인에 대한 조인 구문에서 <b>LEFT</b> 또는 <b>RIGHT</b> 키워드를 생략했습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오. 왼쪽 외부 조인을 작성하려면 <b>LEFT OUTER JOIN</b> 키워드를 사용하십시오. 오른쪽 외부 조인을 작성하려면 <b>RIGHT OUTER JOIN</b> 키워드를 사용하십시오.
ODL_26008	<b>두 개 이상의 RIGHT OUTER JOIN은 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	동일한 조인 구문에서 두 개의 오른쪽 외부 조인을 결합했습니다. 단일 소스 한정자에서 하나의 오른쪽 외부 조인만 사용하십시오.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오. 해당되는 경우 오른쪽 외부 조인을 왼쪽 외부 조인으로 변경하십시오. 단일 소스 한정자에서 여러 왼쪽 외부 조인을 사용할 수 있습니다.
ODL_26009	<b>테이블 이름 사이에 쉼표(,)가 없습니다.</b>
설명:	외부 조인 구문의 <b>FROM</b> 절에서 테이블 이름 사이에 쉼표를 생략했습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에서 조인 구문을 수정하십시오. <b>FROM</b> 절에서 테이블 이름 사이에 쉼표를 넣으십시오.
ODL_26012	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;의 내부 오류입니다. 데이터베이스의 상태가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ODL_26023	<b>교착 상태 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스가 교착 상태에 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
ODL_26025	<b>데이터베이스에서 정렬 순서를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ODL_26026	<b>해당 데이터 유형은 드라이버에서 지원되지 않습니다.</b>
설명:	데이터베이스에 대해 지원되지 않는 데이터 유형을 선택했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스가 지원하는 데이터 유형을 선택하십시오.

ODL_26028	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;이(가) 누락되거나 손상되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ODL_26035	<b>SQLException에 대한 ODBC 호출에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ODL_26036	<b>ODBC 호출 &lt;ODBC 호출&gt;에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
ODL_26045	<b>DB2 환경 핸들을 할당하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	DB2 데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	DB2 환경이 제대로 구성되었는지 확인하십시오. 데이터베이스 관리자에게도 문의하십시오.
ODL_26046	<b>대량 API 라이브러리를 로드하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	DB2 데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	DB2 환경이 제대로 구성되었는지 확인하십시오. 데이터베이스 관리자에게도 문의하십시오.
ODL_26047	<b>대량 API 인스턴스를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	DB2 데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	DB2 환경이 제대로 구성되었는지 확인하십시오. 데이터베이스 관리자에게도 문의하십시오.
ODL_26060	<b>치명적 오류: 현재 트랜잭션을 중단하는 Teradata 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	현재 트랜잭션을 중단시킨 다음과 같은 Teradata 오류 중 하나가 통합 서비스에서 발생했습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2801 중복 고유 프라임 키 오류입니다.</li> <li>• 2802 중복 행 오류입니다.</li> <li>• 2803 보조 인덱스 고유성 위반입니다.</li> <li>• 3604 NOT NULL 필드에 null 값을 넣을 수 없습니다.</li> </ul>
사용자 응답:	Teradata 오류를 발생시킨 행을 제거하고 세션을 다시 시작하십시오.
ODL_26069	<b>SQL OLE DB 인스턴스를 생성 및 초기화할 수 없습니다. 이유 &lt;이유 코드&gt;: &lt;시스템 오류&gt;.</b>
설명:	하나 이상의 Microsoft SQL Server API 함수 호출이 실패했기 때문에 리포지토리 서비스 또는 통합 서비스가 Microsoft SQL Server 데이터베이스에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	지정된 모든 Microsoft SQL Server 클래스가 레지스트리에 제대로 등록되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 oledb32.dll을 다시 등록하십시오. [Regsvr32 \Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll]. 반환된 오류 코드 및 오류 메시지를 사용하여 이 오류의 원인을 확인하십시오.



ODL_26071	<b>Graphic/vargraphic 파티션 키 유형은 UNICODE 데이터 이동이 가능한 서버에서만 지원됩니다.</b>
설명:	ASCII 모드로 실행되는 통합 서비스에서 데이터베이스 분할을 사용하여 세션을 실행했으며 IBM DB2 대상 테이블이 Graphic 또는 Vargraphic 열에서 분할 키를 사용합니다.
사용자 응답:	유니코드 모드로 통합 서비스에서 세션을 실행하십시오.
ODL_26095	<b>BigInt 파티션 키 유형은 많은 전체 자릿수 모드에서만 사용할 수 있습니다.</b>
설명:	IBM DB2 대상에 데이터를 로드하는 세션이 데이터베이스 분할용으로 구성되어 있고 대상 테이블 파티션 키가 BigInt 열이지만, 세션에 대해 많은 전체 자릿수가 활성화되지 않았습니다.
사용자 응답:	세션에 대한 많은 전체 자릿수를 활성화하거나 BigInt 열이 아닌 대상 테이블 파티션 키를 선택하십시오.
ODL_26111	<b>고가용성 라이선스가 없습니다. 데이터베이스 연결 &lt;연결 이름&gt;에 대해 지정된 복원력 제한 시간이 무시되었습니다.</b>
설명:	연결 재시도 기간이 데이터베이스 연결 개체에서 구성되었지만 고가용성 옵션이 없습니다. 재시도 기간이 무시되었습니다.
사용자 응답:	없음.
ODL_26113	<b>대량 모드 매개 변수의 개수 &lt;매개 변수의 개수&gt;이(가) 지원되는 매개 변수의 개수 &lt;매개 변수의 개수&gt;을(를) 초과했습니다.</b>
설명:	DB2BulkModeParameters 사용자 지정 속성에 대해 지정된 매개 변수의 개수가 4보다 큼니다.
사용자 응답:	DB2BulkModeParameters 사용자 지정 속성에 지정된 매개 변수의 개수가 4 이하인지 확인하십시오.
ODL_26114	<b>&lt;값&gt;은(는) DB2BulkModeParameters 사용자 지정 속성에 대한 올바른 매개 변수가 아닙니다.</b>
사용자 응답:	DB2BulkModeParameters 사용자 지정 속성이 다음과 같은 올바른 매개 변수 중 하나 이상을 사용하는지 확인하십시오. DATABUFFER, CPUPARALLELISM, WARNINGCOUNT 또는 FILETYPEMODE.
ODL_26115	<b>&lt;값&gt;은(는) DB2BulkModeParameters 사용자 지정 속성에 대한 올바른 키:값 쌍이 아닙니다.</b>
설명:	DATABUFFER, CPUPARALLELISM 또는 WARNINGCOUNT의 값이 제대로 지정되지 않았습니다.
사용자 응답:	DATABUFFER, CPUPARALLELISM 또는 WARNINGCOUNT의 값이 정수인지 확인하십시오.
ODL_26116	<b>FILEYPEMOD 매개 변수에는 문자열 값의 시작과 끝 부분에 작은따옴표가 필요합니다.</b>
사용자 응답:	FILEYPEMOD 매개 변수에 대한 문자열 값의 시작과 끝 부분에 작은따옴표가 나타나는지 확인하십시오. 예를 들어 FILEYPEMOD:‘string’을 입력하십시오.
ODL_26138	<b>PowerCenter 통합 서비스에서 어댑터 [{0}](운영 체제 [{1}])에 대해)용 런타임 OSGi 번들을 찾을 수 없습니다. 어댑터 런타임 OSGi 번들을 복사하고, plugin.xml 파일에서 API에 대한 올바른 항목을 설정했는지 확인하십시오.</b>
사용자 응답:	INFA_HOME\plugins\dynamic\AdapterName\runtime에서 어댑터 런타임 OSGi 번들을 복사했는지 확인하십시오. 또한 어댑터를 실행하고 있는 운영 체제의 plugin.xml 파일에서 API에 대한 올바른 항목을 설정했는지 확인하십시오.

## OPT 메시지

OPT_63005	<b>오류: 세션 &lt;변환 이름&gt;에 대한 푸시다운 최적화에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OPT_63006	<b>오류: 푸시다운 최적화 시 PowerCenter 데이터 유형 &lt;데이터 유형&gt;을(를) 데이터베이스 &lt;데이터베이스&gt;의 데이터 유형에 일치시킬 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터 유형을 제대로 매핑할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OPT_63007	<b>오류: 구성 매개 변수 [\$PushdownConfig]를 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 매개 변수 파일을 찾지 못했거나 매개 변수 파일 내에서 지정된 매개 변수를 찾지 못했기 때문에 \$\$PushdownConfig 구성 매개 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일에 올바른 경로가 포함되어 있고 \$\$PushdownConfig 매개 변수의 값이 이 파일 내에 지정되어 있는지 확인하십시오.
OPT_63008	<b>오류: 구성 매개 변수 [\$PushdownConfig]에 올바르지 않은 값이 있습니다.</b>
설명:	매개 변수 파일이 \$\$PushdownConfig 매개 변수에 대한 잘못된 값을 지정하기 때문에 통합 서비스가 \$\$PushdownConfig 구성 매개 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일이 \$\$PushdownConfig 구성 매개 변수에 대한 올바른 값을 지정하는지 확인하십시오.
OPT_63009	<b>오류: 타임스탬프를 구문 분석하는 중 내부 오류가 발생하여, 소스 측 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	타임스탬프를 구문 분석하는 중 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OPT_63014	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 매핑에 파이프라인 분기가 너무 많기 때문입니다.</b>
설명:	매핑에 64개가 넘는 2방향 분기, 43개가 넘는 3방향 분기 또는 32개가 넘는 4방향 분기가 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 데이터베이스로 모든 매핑 분기를 푸시하기 위해 SQL을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63015	<b>대상에 대한 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 매핑에 파이프라인 분기가 너무 많기 때문입니다.</b>
설명:	매핑에 64개가 넘는 2방향 분기, 43개가 넘는 3방향 분기 또는 32개가 넘는 4방향 분기가 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 데이터베이스로 모든 매핑 분기를 푸시하기 위해 SQL을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.

OPT_63021	<b>푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환이 여러 대상에 연결되어 있기 때문입니다.</b>
설명:	대상 측 부분 푸시다운 최적화를 위해 여러 대상에 변환을 푸시하려고 했습니다. 통합 서비스가 두 대상 모두에 변환을 푸시하기 위해 SQL을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63022	<b>푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 업스트림 변환 &lt;변환 이름&gt;의 값을 사용하는 포트가 없기 때문입니다.</b>
설명:	업스트림 출력 포트 값을 사용하지 않는 식을 작성했습니다. 통합 서비스가 사용할 값을 확인할 수 없기 때문에 업스트림 변환에서 출력 포트를 사용하지 않는 식에 대한 SQL 문을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63070	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환이 분할 지점이고 파티션 유형이 해시 자동 키 또는 통과가 아니기 때문입니다.</b>
설명:	분할된 변환에 대한 변환 논리를 데이터베이스에 푸시하려면 파티션 유형이 해시 자동 키 또는 통과여야 합니다. 파티션 유형이 해시 자동 키인 경우 소스가 키 범위에서 분할되어야 하고 키 범위에 차이가 있거나 겹칠 수 없습니다.
사용자 응답:	변환에 대한 파티션 유형을 해시 자동 키 또는 통과로 변경하십시오.
OPT_63072	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 소스가 키 범위에서 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	변환은 해시 자동 키 파티션을 사용하고 소스는 키 범위에서 분할되지 않았습니다. 파티션이 해시 자동 키인 경우 키 범위 분할에 대한 소스도 구성해야 합니다.
사용자 응답:	키 범위 분할에 대한 소스를 구성하십시오.
OPT_63076	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 소스의 파티션 종료 키 범위가 다음 파티션의 시작 키 범위와 다르기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 분할에 대한 소스를 구성했지만 파티션의 종료 키 범위가 다음 파티션의 시작 범위와 일치하는지 확인하지 않았습니다. 각 파티션의 종료 키 범위가 다음 파티션의 시작 범위와 같아야 하며 다음 파티션과 겹칠 수 없습니다.
사용자 응답:	파티션의 종료 키 범위가 다음 파티션의 시작 범위와 같도록 시작 또는 종료 키 범위를 수정하십시오.
OPT_63077	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 해당 소스에 파티션 단위의 사용자 정의 필터가 있기 때문입니다.</b>
설명:	소스 한정자 변환에서 사용자 정의 고유 필터 조건을 추가했습니다. 두 개 이상의 파티션이 다른 필터 조건을 사용합니다. 고유 사용자 정의 필터를 사용하는 경우 통합 서비스가 변환 논리를 소스에 푸시할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63078	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 집계 키를 기준으로 업스트림 집계 변환이 제대로 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 파티션에 대해 지정된 파티션 키와 다른 업스트림 집계 변환의 그룹 기준 포트를 구성했습니다. 그룹 기준 포트와 파티션 키가 일치해야 합니다.
사용자 응답:	그룹 기준 포트와 파티션 키가 일치하도록 구성하십시오.

OPT_63079	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 고유 정렬 키를 기준으로 업스트림 분류기 변환이 제대로 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 파티션에 대해 지정된 파티션 키와 다른 업스트림 분류기 변환의 정렬 키를 구성했습니다. 정렬 키와 파티션 키가 일치해야 합니다.
사용자 응답:	정렬 키와 파티션 키가 일치하도록 구성하십시오.
OPT_63080	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 조인 키를 기준으로 업스트림 조이너 변환이 제대로 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 파티션에 대해 지정된 파티션 키와 다른 업스트림 조이너 변환의 조인 조건을 구성했습니다. 조인 조건과 파티션 키가 일치해야 합니다.
사용자 응답:	조인 조건과 파티션 키가 일치하도록 구성하십시오.
OPT_63081	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 집계 키를 기준으로 다운스트림 집계 변환이 제대로 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 파티션에 대해 지정된 파티션 키와 다른 다운스트림 집계 변환의 그룹 기준 포트를 구성했습니다. 그룹 기준 포트와 파티션 키가 일치해야 합니다.
사용자 응답:	그룹 기준 포트와 파티션 키가 일치하도록 구성하십시오.
OPT_63082	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 고유 정렬 키를 기준으로 다운스트림 분류기 변환이 제대로 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 파티션에 대해 지정된 파티션 키와 다른 업스트림 분류기 변환의 정렬 키를 구성했습니다. 정렬 키와 파티션 키가 일치해야 합니다.
사용자 응답:	정렬 키와 파티션 키가 일치하도록 구성하십시오.
OPT_63083	<b>소스에 대한 푸시다운 최적화가 분할 지점 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 조인 키를 기준으로 다운스트림 조이너 변환이 제대로 분할되지 않았기 때문입니다.</b>
설명:	키 범위 파티션에 대해 지정된 파티션 키와 다른 업스트림 조이너 변환의 조인 조건을 구성했습니다. 조인 조건과 파티션 키가 일치해야 합니다.
사용자 응답:	조인 조건과 키 범위 파티션이 일치하도록 구성하십시오.
OPT_63102	<b>푸시다운 최적화가 소스 한정자 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. SQL 재정의가 포함되어 있으나 뷰를 작성할 수 없기 때문입니다.</b>
설명:	푸시다운 최적화에 대한 SQL 재정의가 포함된 세션을 구성했지만 뷰를 작성하기 위한 세션은 구성하지 않았습니다.
사용자 응답:	푸시다운 최적화에 대한 SQL 재정의가 포함된 세션을 구성할 때 뷰를 작성하기 위한 세션을 구성해야 합니다. 세션 속성의 속성 탭에서 이 설정을 구성합니다.
OPT_63106	<b>푸시다운 최적화가 소스 한정자 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. SQL 재정의가 전체가 아닌 일부 파티션에 지정되어 있기 때문입니다.</b>
설명:	푸시다운 최적화에 대한 SQL 재정의가 포함된 세션을 구성할 때 세션의 모든 파티션에 대한 SQL 재정의의 구성해야 합니다.
사용자 응답:	세션의 모든 파티션에 대한 SQL 재정의의 구성하십시오.

OPT_63107	<b>푸시다운 최적화가 소스 한정자 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환에 Informatica 조인 구문이 있는 SQL 재정의가 포함되어 있기 때문입니다.</b>
설명:	SQL 재정의에 Informatica 조인 구문이 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 SQL 재정의의 처리하기 위한 뷰를 작성하기 때문에 해당 구문이 소스 데이터베이스와 호환되어야 합니다.
사용자 응답:	SQL 재정의의 작성할 때 소스 데이터베이스 구문을 사용하십시오.
OPT_63108	<b>푸시다운 최적화가 소스 한정자 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환에 Informatica 조인 구문이 있는 사용자 정의 조인이 포함되어 있기 때문입니다.</b>
설명:	사용자 정의 조인에 Informatica 조인 구문이 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 조인에 대한 변환 논리를 소스 데이터베이스에 푸시하기 때문에 해당 구문이 소스 데이터베이스와 호환되어야 합니다.
사용자 응답:	사용자 정의 조인을 작성할 때 소스 데이터베이스 구문을 사용하십시오.
OPT_63120	<b>푸시다운 최적화가 &lt;변환 이름&gt; 집계 변환에서 중지되었습니다. 업스트림 집계 변환이 있기 때문입니다.</b>
설명:	해당 집계 변환은 파이프라인에서 두 번째 집계 변환입니다. 통합 서비스가 파이프라인에서 두 개 이상의 집계 변환에 대한 SQL 문을 생성할 수 없습니다. 두 개의 연속 집계 변환에 대해 생성된 SQL로 인해 데이터베이스에서 처리할 수 없는 중첩된 집계 함수가 발생하기 때문입니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63131	<b>푸시다운 최적화가 조이너 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 입력 파이프라인에 집계 변환이 포함되어 있기 때문입니다.</b>
설명:	집계 변환이 입력 파이프라인에 존재합니다. 데이터베이스가 집계 작업 전에 조인 작업을 수행해야 하므로, 통합 서비스가 집계 변환의 다운스트림인 조이너 변환에 대한 SQL 문을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63133	<b>푸시다운 최적화가 조이너 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환이 외부 조인용으로 구성되어 있고 마스터 소스가 여러 테이블을 조인하기 때문입니다.</b>
설명:	마스터 소스가 여러 테이블을 조인합니다. 통합 서비스가 외부 조인과 여러 테이블을 조인하기 위해 SQL을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63147	<b>푸시다운 최적화가 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환이 집계 변환에서 다운스트림되기 때문입니다.</b>
설명:	조회 변환은 파이프라인에서 집계 변환의 다운스트림입니다. 통합 서비스가 집계 변환에서 조회 변환 다운스트림에 대한 SQL 문을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63152	<b>푸시다운 최적화가 분류기 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 고유 키 &lt;포트 이름&gt;이(가) 다운스트림에 사용되지 않기 때문입니다.</b>
설명:	고유 키가 다운스트림에 사용되지 않을 때 통합 서비스가 고유 정렬에 대해 구성된 분류기 변환의 SQL을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.

OPT_63157	<b>푸시다운 최적화가 합집합 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 소스가 다른 데이터베이스 연결을 사용하기 때문입니다.</b>
설명:	다른 데이터베이스 연결을 사용하는 다른 데이터베이스의 소스를 합집합 변환이 조인합니다.
사용자 응답:	합집합 변환이 동일한 데이터베이스의 소스를 조인하는 경우 세션 속성에서 동일한 데이터베이스 연결을 지정해야 합니다.
OPT_63170	<b>오류: 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 변환에 올바르지 않은 식이 포함되어 있기 때문입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OPT_63175	<b>오류: 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. 매핑 매개 변수 &lt;매핑 매개 변수 이름&gt;을(를) 확장할 수 없기 때문입니다.</b>
설명:	변환에 확장할 수 없는 매핑 매개 변수가 포함되어 있습니다. 매개 변수 파일이 손상되거나, 매개 변수 파일의 경로가 잘못되거나, 매개 변수 파일 이름을 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일, 매개 변수 파일의 경로 또는 매개 변수 파일 이름을 수정하십시오.
OPT_63177	<b>푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지됩니다. &lt;매개 변수 이름&gt; 매개 변수가 있는 식 &lt;식 이름&gt;을(를) 데이터베이스로 푸시할 수 없기 때문입니다.</b>
설명:	식이 데이터베이스에서 지원되지 않는 데이터 유형을 나타내는 매개 변수를 사용합니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63193	<b>대상에 대한 푸시다운 최적화가 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 중지되었습니다. &lt;식 이름&gt; 식에 매개 변수 &lt;매개 변수 이름&gt;에 대한 부울 식을 사용하기 때문입니다.</b>
설명:	숫자 식에 부울 하위 식이 포함되어 있습니다. 숫자 및 부울 값은 SQL에서 호환되지 않습니다. 부울 식을 숫자 식으로 변환하려면 데이터베이스에 case 문이 필요합니다. case 문은 대상 측 푸시다운 최적화로 수행할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
OPT_63205	<b>런타임 시 세션을 분할하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 동적으로 세션을 분할할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 로그의 이전 메시지를 검토하여 원인을 확인하십시오.
OPT_63206	<b>파티션 개수 &lt;개수&gt;은(는) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	파티션 수를 기준으로 동적 분할을 설정했지만 해당 특성에 올바른 값이 포함되지 않았습니다.
사용자 응답:	파티션 수를 \$DynamicPartitionCount 세션 매개 변수로 설정하거나 1보다 큰 숫자를 입력하십시오.
OPT_63207	<b>파티션 개수는 1입니다. 동적 분할이 설정되어 있지 않습니다.</b>
설명:	파티션 수 세션 특성이 1입니다. 해당 세션이 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	파티션 수를 1보다 큰 숫자로 설정하거나 분할 방법을 변경하십시오.

OPT_63213	<b>데이터베이스 파티션 정보 &lt;데이터베이스 이름&gt;을(를) 검색하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 분할을 사용하는 경우 통합 서비스가 각 데이터베이스 파티션의 데이터에 액세스하기 위해 SQL 쿼리를 생성합니다. 데이터베이스 시스템 카탈로그의 통합 서비스 쿼리가 실패했습니다.
사용자 응답:	이전 메시지를 검토하여 데이터베이스를 액세스할 수 없는 이유를 확인하십시오.
OPT_63214	<b>파티션을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터베이스 분할을 사용하고 있지만 파티션 ID 또는 파티션 이름을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	이전 메시지를 검토하여 파티션을 액세스할 수 없는 이유를 확인하십시오.
OPT_63215	<b>세션 특성을 분할하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 동적 파티션에 대한 파티션 수준 특성을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 동적 파티션 특성을 작성하는 데 사용하는 세션 매개 변수에 대한 올바른 값을 입력했는지 확인하십시오. 파티션 수준 특성에는 소스, 대상 및 거부 파일 이름과 위치가 포함됩니다.
OPT_63216	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;의 키 범위를 분할하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	키 범위 분할을 사용하고 있으며 통합 서비스가 변환에 대해 정의된 키 범위를 분할할 수 없습니다.
사용자 응답:	키 범위에 차이나 겹치는 범위가 없는지 확인하십시오.
OPT_63217	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;에는 분할할 수 없는 키 범위 데이터 유형이 사용됩니다.</b>
설명:	키 범위 파티션 키는 동적 분할 세션에 대한 날짜 또는 숫자여야 합니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하거나 키 유형을 숫자 또는 날짜로 변경하십시오.
OPT_63218	<b>키 범위가 닫히지 않았습니다.</b>
설명:	개방형 범위의 파티션 키 번호를 사용하는 변환에 대한 동적 분할을 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하거나 키 범위를 폐쇄형 범위의 숫자로 변경하십시오.
OPT_63219	<b>변환 &lt;변환&gt;에는 동적 분할 시 허용되지 않는 통과 분할이 사용됩니다.</b>
설명:	통과 파티션 유형을 사용하는 관계형 소스에 대한 동적 분할을 활성화할 수 없습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하거나 데이터베이스 파티션 유형을 사용하십시오.
OPT_63220	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;에서는 분할되지 않는 사용자 정의 SQL이 지정됩니다.</b>
설명:	사용자 정의 SQL이 있는 변환을 사용하는 세션에 대해 동적 분할을 활성화했습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하거나 사용자 정의 SQL을 제거하십시오.

OPT_63221	<b>소스 한정자 변환에서 하나 이상의 변환 업스트림을 분할할 수 없으므로 소스 한정자 변환 &lt;변환 이름&gt;은(는) 분할되지 않습니다.</b>
설명:	파티션 수는 매핑의 파이프라인 간에 일관되어야 합니다. 통합 서비스가 파이프라인에서 변환을 동적으로 분할할 수 없는 경우 파이프라인이 분할되지 않습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하십시오.
OPT_63222	<b>SDK 판독기의 동적 분할이 지원되지 않으므로 변환 &lt;변환 이름&gt;이(가) 분할되지 않습니다.</b>
설명:	SDK 소스가 포함된 세션에서 동적 분할을 활성화했습니다. SDK 및 PowerExchange 소스와 대상에 대해 동적 분할을 활성화할 수 없습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하십시오.
OPT_63223	<b>SDK 기록기의 동적 분할이 지원되지 않으므로 변환 &lt;변환 이름&gt;이(가) 분할되지 않습니다.</b>
설명:	SDK 대상이 포함된 세션에서 동적 분할을 활성화했습니다. SDK 및 PowerExchange 소스와 대상에 대해 동적 분할을 활성화할 수 없습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하십시오.
OPT_63224	<b>XML 판독기 동적 분할이 지원되지 않으므로 변환 &lt;변환 이름&gt;이(가) 분할되지 않습니다.</b>
설명:	XML 소스 변환이 포함된 파이프라인에 대해 동적 분할을 활성화했습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하십시오.
OPT_63225	<b>XML 기록기의 동적 분할이 지원되지 않으므로 변환 &lt;변환 이름&gt;이(가) 분할되지 않습니다.</b>
설명:	XML 대상 변환이 포함된 파이프라인에 대해 동적 분할을 활성화했습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하십시오.
OPT_63226	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;이(가) 분할되지 않습니다. 분할 가능한 특성 &lt;특성 이름&gt;에 사용자 지정 값이 있기 때문입니다.</b>
설명:	파티션 수준 특성에 대한 값을 입력할 때 통합 서비스가 변환을 분할하지 않습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 변환과 함께 동적 분할을 사용하려면 참조된 특성을 지우십시오. 기타 변환의 경우 캐시 디렉토리를 기본 값 \$PMCacheDir로 설정하십시오.
OPT_63227	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;은(는) 분할할 수 없습니다.</b>
설명:	분할할 수 없는 변환이 포함된 세션에 대해 동적 분할을 활성화했습니다. 해당 세션은 기본적으로 하나의 파티션에서 실행됩니다.
사용자 응답:	동적 분할을 비활성화하거나 분할할 수 없는 변환을 변경하십시오.



OPT_63229	<b>매개 변수 &lt;매개 변수 이름&gt;을(를) 확장하는 중 오류가 발생하여 동적 분할을 위한 파티션 개수를 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 작성할 파티션 수를 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	\$DynamicPartitionCount 세션 매개 변수에 1보다 큰 숫자가 포함되었는지 확인하십시오.
OPT_63234	<b>시스템 오류로 인해 동적 분할 시 CPU 수를 확인하지 못했습니다. &lt;오류&gt;.</b>
설명:	치명적 오류가 발생했습니다. 통합 서비스가 그리드에서 실행되는 경우 준비자 DTM 프로세스를 실행한 노드에서 치명적 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련 메시지에 대한 세션 로그를 검토하거나 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
OPT_63282	<b>소스 측 푸시다운 최적화가 파티션 지점 &lt;파티션 이름&gt;에서 중지되었습니다.</b>
설명:	푸시다운 최적화가 이 파티션 지점에서 중지되는 이유를 통합 서비스가 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## 제 16 장

# P 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [파서 메시지, 250](#)
- [PCCL 메시지, 251](#)
- [PCSF 메시지, 253](#)
- [PETL 메시지, 267](#)
- [PMF 메시지, 269](#)
- [PMJVM 메시지, 272](#)
- [PR 메시지, 272](#)
- [PWX 메시지, 277](#)
- [PWXCMD 메시지, 279](#)
- [PWXLog 메시지, 281](#)
- [PWXNative 메시지, 282](#)
- [PWXPC 메시지, 283](#)

## 파서 메시지

Parser\_34300      *file\_name*을(를) 구문 분석하지 못했습니다. 이 메타데이터를 읽을 수 없습니다.

설명:              메타데이터 파일에 구문 오류가 있어 읽을 수 없습니다.

시스템 작업:      처리를 종료합니다.

사용자 응답:      파일의 오류를 수정하고 명령을 다시 실행하십시오.

Parser\_34301      **파서에서 반환한 오류 메시지**

설명:              copybook을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.

시스템 작업:      처리를 종료합니다.

사용자 응답:      오류를 수정한 후 명령을 다시 실행하십시오.

## PCCL 메시지

PCCL_97001	<b>연결 속성 &lt;속성 이름&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97006	<b>통합 서비스에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 복구를 지원하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97007	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결 참조를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97008	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97009	<b>통합 서비스에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결 속성을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 소스에 대한 연결을 초기화하지 못했습니다. 연결 특성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	연결 개체의 연결 특성을 확인하십시오.
PCCL_97010	<b>세션 속성 &lt;세션 속성 이름&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97011	<b>통합 서비스에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 세션 속성을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다. 소스 한정자 인스턴스에 대한 세션 속성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97012	<b>통합 서비스에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 드라이버를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다. 소스 한정자 인스턴스에 대한 세션 속성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97013	<b>통합 서비스에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 소스를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97014	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 속성의 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 올바른 캐시 폴더를 지정하십시오.
PCCL_97015	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;에서 등록하지 못하여 복구되지 못합니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션에 대한 복구를 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97019	<b>메시지를 가져오는 중 치명적 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스에서 읽는 중에 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. 타사 응용 프로그램 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
PCCL_97020	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;에서 실시간 플러시 지점에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	실시간 플러시 대기 시간 간격이 끝날 때 통합 서비스가 대상으로 메시지를 커밋할 수 없었습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97021	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) EOF에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 종료 조건에 도달했을 때 메시지를 대상에 커밋할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97022	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;에서 메시지를 캐시하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지를 캐시할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97023	<b>캐시 메시지를 역직렬화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 캐시에서 메시지를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97024	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 캐시에서 마지막으로 캐시된 메시지를 잘랐습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 통합 서비스에서 캐시의 마지막 메시지를 잘랐습니다.
사용자 응답:	없음.
PCCL_97025	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 마지막으로 직렬화된 메시지까지 메시지 캐시를 자르지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 캐시의 마지막 메시지를 자를 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

PCCL_97026	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;에서 캐시를 플래시하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시를 플래시할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97027	<b>통합 서비스에서 외부 데이터 소스에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 타사 응용 프로그램에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
PCCL_97028	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;에서 등록 해제하지 못하여 복구되지 못합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97029	<b>통합 서비스 파티션 &lt;파티션&gt;에서 캐시된 메시지를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시된 메시지를 읽을 수 없습니다. 캐시에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97030	<b>캐시 메시지를 직렬화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지를 복구 캐시에 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCCL_97031	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에 대한 캐시 폴더 특성을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97033	<b>통합 서비스에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 메타데이터 확장을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCCL_97034	<b>세션의 오류 임계값에 도달했습니다. 발생한 오류 수가 임계값 &lt;오류 임계값 수&gt;을(를) 초과했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 속성에 구성된 오류 임계값에 도달했습니다.
사용자 응답:	데이터에 있는 오류를 제거하십시오. 오류 임계값을 높이십시오.

## PCSF 메시지

PCSF_10004	<b>다음으로 인해 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 인증에 실패했습니다. &lt;오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정된 사용자에 대한 인증에 실패했습니다.

사용자 응답:	오류 메시지에 제공된 세부 정보를 사용하여 문제를 해결하십시오.
PCSF_10005	<b>다음으로 인해 &lt;활동&gt; 액세스 &lt;개체 이름&gt; 시도(대상: &lt;사용자 이름&gt;)에 실패했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	사용자가 지정된 개체에 액세스하는 명령을 실행하려고 시도했습니다. 명령줄 프로그램이 개체에 액세스할 수 없기 때문에 명령을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	명령에 지정된 사용자에게 개체에 대한 사용 권한이 있는지 확인하십시오.
PCSF_10006	<b>통합 서비스 참조가 제공되지 않았습니다.</b>
설명:	통합 서비스 참조를 찾지 못했기 때문에 SAP BW 서비스에 대한 유효성 검사에 실패했습니다.
사용자 응답:	SAP BW 서비스에 대한 통합 서비스를 구성하십시오.
PCSF_10007	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리에 연결할 수 없습니다. 이유: &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	리포지토리에 연결하는 중 리포지토리 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하십시오.
PCSF_10013	<b>domains.infa 파일이 시스템 속성에 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	시스템이 도메인과 통신하는 데 필요한 domains.infa 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	내부 오류입니다. Informatica 서비스를 다시 시작해 보십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10015	<b>도메인 이름 또는 호스트 이름과 포트 번호 없이 이 요청을 처리할 수 없습니다.</b>
설명:	명령을 실행하려면 도메인 이름 또는 호스트 이름 및 포트 번호를 명령 옵션으로 입력해야 합니다. 도메인 이름 또는 호스트 및 포트 번호를 입력하지 않았습니다.
사용자 응답:	도메인 이름 또는 호스트 이름 및 포트 번호를 명령 옵션으로 입력하십시오.
PCSF_10017	<b>다음으로 인해 &lt;URL&gt;에서 응답을 받지 못했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트가 URL에서 서비스로부터 응답을 받지 못했습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하십시오.
PCSF_10019	<b>다음으로 인해 작업 &lt;작업 이름&gt;(서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 작업)에 실패했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	서비스 관리자에서 작업을 시도했습니다. 하지만 오류로 인해 작업에 실패했습니다.
사용자 응답:	메시지에 나오는 오류를 수정하고 작업을 다시 시도하십시오.
PCSF_10020	<b>파일 &lt;도메인 파일 이름&gt;에 쓸 수 없습니다.</b>
설명:	domains.infa 파일이 읽기 전용이거나 사용 가능한 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	domains.infa 파일이 읽기 전용이 아니고 사용 가능한 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오.
PCSF_10024	<b>도메인 &lt;도메인 이름&gt;에 연결하여 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 조회하려는 중 제한 시간이 초과되었습니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트가 복원력 제한 시간 내에 도메인에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인이 실행 중인지 확인하고 도메인에 다시 연결하십시오. 도메인이 실행되고 있지 않으면 도메인 관리자에게 PowerCenter 서비스를 시작하도록 요청하십시오.

PCSF_10025	<b>메시지를 구문 분석할 수 없습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	서비스 관리자가 일관되지 않은 메시지 콘텐츠가 있는 응답을 받았습니다. 따라서 작업에 실패했습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하십시오.
PCSF_10027	<b>도메인 &lt;도메인&gt;에 대한 게이트웨이 연결을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	명령줄 프로그램이 명령에 지정된 도메인을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인이 존재하고 도메인 이름이 제대로 입력되었는지 확인하십시오.
PCSF_10028	<b>작업 &lt;작업 이름&gt;(서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 작업)에 응답할 수 없습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	서비스 관리자에서 작업을 시도했습니다. 하지만 오류로 인해 작업에 실패했습니다.
사용자 응답:	메시지에 나오는 오류를 수정하고 작업을 다시 시도하십시오.
PCSF_10039	<b>연결된 도메인 &lt;연결된 도메인 이름&gt;은(는) 하나 이상의 게이트웨이를 지정해야 합니다.</b>
설명:	게이트웨이가 지정되지 않았으므로 연결된 도메인에 대한 유효성 검사가 실패했습니다.
사용자 응답:	하나 이상의 게이트웨이를 지정해야 합니다.
PCSF_10060	<b>값 &lt;값&gt;이(가) 최대 길이 &lt;최대 길이&gt;을(를) 초과했습니다.</b>
설명:	값 길이가 최대 길이를 초과합니다.
사용자 응답:	값을 최대 길이보다 짧게 줄이십시오.
PCSF_10081	<b>&lt;노드 또는 도메인&gt; 구성 파일 &lt;메타데이터 파일 이름&gt;을(를) 역직렬화할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 관리자에 일관되지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10095	<b>역직렬화 도중 예기치 않은 토큰이 발견되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 개체를 읽는 중 예기치 않은 토큰이 발견되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10131	<b>라이선스 키가 이전에 적용되었습니다.</b>
설명:	이미 추가된 증분 키를 추가하려고 시도했습니다.
사용자 응답:	추가 옵션을 활성화하려면 다른 증분 키를 사용하십시오.
PCSF_10132	<b>원래 키를 두 개 이상 라이선스에 적용할 수 없습니다. 기존 라이선스를 업데이트하려면 증분 키가 있는 라이선스 파일을 선택하십시오.</b>
설명:	각 라이선스에는 하나의 원래 키가 필요합니다. 두 개 이상의 원래 키를 동일한 라이선스에 적용할 수 없습니다. 증분 키를 사용하여 기존 라이선스를 업데이트해야 합니다. 라이선스를 작성하려면 원래 키를 사용합니다.
사용자 응답:	증분 키를 기존 라이선스에 적용하여 이 라이선스를 업데이트하십시오. 원래 키를 사용하여 라이선스를 작성하십시오.
PCSF_10133	<b>원래 키의 발급 날짜는 증분 키의 발급 날짜보다 이전이어야 합니다.</b>
설명:	원래 키 이후에 각 증분 키를 발급해야 합니다.

사용자 응답:	유효한 증분 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10135	<b>라이선스 키의 암호를 해독할 수 없습니다.</b>
설명:	라이선스 키 파일을 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10136	<b>라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 서비스에서 라이선스의 잘못된 특성 값을 발견했습니다.</b>
설명:	제공된 키가 적절히 암호화된 것으로 확인되지 않았습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10137	<b>라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 서비스에서 시작 날짜 특성에 대한 잘못된 값 &lt;시작 날짜 값&gt;을(를) 발견했습니다.</b>
설명:	라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 파일에서 발견된 시작 날짜 특성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10138	<b>라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 서비스에서 만료 날짜 특성에 대한 잘못된 값 &lt;만료 날짜 값&gt;을(를) 발견했습니다.</b>
설명:	라이선스 파일의 만료 날짜 특성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10139	<b>라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 서비스에서 발급 날짜 특성에 대한 잘못된 값 &lt;발급 날짜 값&gt;을(를) 발견했습니다.</b>
설명:	라이선스 파일의 발급 날짜 특성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10140	<b>라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 서비스에서 CPU 특성에 대한 잘못된 값 &lt;CPU 수&gt;을(를) 발견했습니다.</b>
설명:	라이선스 파일의 CPU 특성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10141	<b>라이선스가 잘못되었습니다. 라이선스 서비스에서 리포지토리 특성에 대한 잘못된 값 &lt;리포지토리 수&gt;을(를) 발견했습니다.</b>
설명:	리포지토리 수가 잘못되었기 때문에 서비스 관리자가 라이선스의 유효성을 검사하지 못했습니다.
사용자 응답:	새로운 라이선스 키 파일을 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10304	<b>URL &lt;URL&gt;에 연결하여 작업 &lt;작업 이름&gt;(서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 작업)을(를) 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	클라이언트 또는 서비스가 작업을 수행하기 위해 URL에 연결하려고 시도했습니다. 하지만 클라이언트 또는 서비스가 복원력 제한 시간 내에 URL에 연결할 수 없기 때문에 작업에 실패했습니다.
사용자 응답:	URL에 대한 호스트 이름 및 포트 번호를 확인하고 작업을 다시 시도하십시오.



PCSF_10305	<b>게이트웨이 &lt;노드 주소&gt;에 연결하여 서비스 &lt;서비스 이름&gt;을(를) 조회할 수 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 구성 요소가 게이트웨이 노드의 서비스 관리자에 연결하여 도메인에 대한 복원력 제한 시간 내에 서비스를 조회할 수 없습니다.
사용자 응답:	게이트웨이 노드가 실행 중인지 확인하십시오.
PCSF_10306	<b>서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 작업 &lt;작업 이름&gt;이(가) 중단되었습니다.</b>
설명:	서비스가 작업을 완료할 수 없습니다. 서비스 관리자가 종료 중이므로 이 오류가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	노드를 다시 시작하십시오.
PCSF_10322	<b>로그 서비스에 기록하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	표시된 운영 체제 오류로 인해 로그 관리자가 로그 이벤트를 처리할 수 없습니다. 예를 들어 공유 파일 시스템이 사용 가능하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	node.log 파일에 나열된 오류를 수정하십시오. node.log 파일은 server\tomcat\logs 디렉터리에 있습니다.
PCSF_10325	<b>실패한 로그 시도 횟수에 대한 오류 임계값을 초과했습니다. 보장된 메시지를 비활성화하는 중입니다.</b>
설명:	로그 관리자가 로그 이벤트를 처리하는 중에 너무 많은 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	node.log 파일에 나열된 오류를 수정하십시오. node.log 파일은 server\tomcat\logs 디렉터리에 있습니다.
PCSF_10326	<b>보증된 메시지 파일을 생성하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	표시된 운영 체제 오류로 인해 응용 프로그램 서비스 프로세스가 보증된 메시지 배달 파일을 작성할 수 없습니다. 예를 들어 공유 파일 시스템이 사용 가능하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	운영 체제 오류를 해결하십시오.
PCSF_10327	<b>보증된 메시지 파일 &lt;파일 이름&gt;에 쓰는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	표시된 운영 체제 오류로 인해 응용 프로그램 서비스 프로세스가 보증된 메시지 배달 파일에 로그 이벤트를 쓸 수 없습니다. 예를 들어 공유 파일 시스템이 사용 가능하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	운영 체제 오류를 해결하십시오.
PCSF_10336	<b>증분 키의 배포 유형이 원래 키와 다릅니다. 라이선스를 업데이트하려면 라이선스를 작성하는 데 사용한 원래 키와 배포 유형이 같은 증분 키를 사용하십시오.</b>
설명:	증분 키에 라이선스를 작성하는 데 사용된 원래 키와 다른 배포 유형이 있습니다.
사용자 응답:	배포 유형이 올바른 새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10337	<b>증분 키의 배포자가 원래 키와 다릅니다. 라이선스를 업데이트하려면 라이선스를 작성하는 데 사용한 원래 키와 배포자가 같은 증분 키를 사용하십시오.</b>
설명:	증분 키의 배포자가 라이선스를 작성하는 데 사용된 원래 키와 다릅니다. 배포자는 PowerCenter 제품을 발급한 조직입니다.
사용자 응답:	배포자가 올바른 새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

PCSF_10338	<b>증분 키의 PowerCenter Edition이 원래 키와 다릅니다. 라이선스를 업데이트하려면 라이선스를 작성하는 데 사용한 원래 키와 PowerCenter Edition이 같은 증분 키를 사용하십시오.</b>
설명:	증분 키의 PowerCenter Edition이 라이선스를 작성하는 데 사용된 원래 키와 다릅니다.
사용자 응답:	PowerCenter Edition이 올바른 새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10339	<b>증분 키의 일련 번호가 원래 키와 다릅니다. 라이선스를 업데이트하려면 라이선스를 작성하는 데 사용한 원래 키와 일련 번호가 같은 증분 키를 사용하십시오.</b>
설명:	증분 키가 라이선스를 작성하는 데 사용된 원래 키와 다른 일련 번호를 사용합니다.
사용자 응답:	일련 번호가 올바른 새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10340	<b>증분 키의 PowerCenter 버전이 원래 키와 다릅니다. 라이선스를 업데이트하려면 라이선스를 작성하는 데 사용한 원래 키와 PowerCenter 버전이 같은 증분 키를 사용하십시오.</b>
설명:	증분 키의 PowerCenter 버전이 라이선스를 작성하는 데 사용된 원래 키와 다릅니다.
사용자 응답:	PowerCenter 버전이 올바른 새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10341	<b>증분 키로 라이선스를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	증분 키를 사용하여 라이선스를 작성하려고 시도했습니다.
사용자 응답:	라이선스를 작성할 때는 원래 키를 사용해야 합니다.
PCSF_10342	<b>예외가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	서비스 관리자에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
PCSF_10353	<b>업그레이드 구성 파일을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 PowerCenter 서버 구성 파일에 대한 리포지토리 에이전트의 오류가 발생했으며 이 파일의 유효성을 검사할 수 없습니다.
사용자 응답:	메시지에 나오는 오류를 수정하고 파일의 유효성을 다시 검사하십시오.
PCSF_10354	<b>구성 파일 &lt;파일 이름&gt;에 대한 서비스 유형을 식별할 수 없습니다. 파일이 잘못된 구성 파일일 수 있습니다.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 구성 파일이 리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일인지 확인할 수 없습니다. 리포지토리 에이전트 구성 파일에는 <RepositoryName> 속성이 포함되어야 합니다. PowerCenter 서버 구성 파일에는 <ServerName> 속성이 포함되어야 합니다.
사용자 응답:	구성 파일의 콘텐츠를 수정하고 파일의 유효성을 다시 검사하십시오. <i>pmserverexportreg</i> 유틸리티를 사용하여 PowerCenter 서버 구성 파일을 작성한 경우 PowerCenter 서버가 실행되는 시스템의 레지스트리에 일관되지 않은 데이터가 포함될 수 있습니다.
PCSF_10355	<b>구성 파일 &lt;파일 이름&gt;에 필수 옵션 &lt;옵션 이름&gt;이(가) 누락되었습니다.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일의 유효성을 확인할 수 없습니다. 이 파일에 필수 속성 하나 이상이 누락되었기 때문입니다.
사용자 응답:	구성 파일에 필수 속성을 추가하고 이 파일의 유효성을 다시 검사하십시오.

PCSF_10356	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;의 확장명이 .cfg가 아닙니다. 업그레이드는 .cfg 파일에서만 작동합니다.</b>
설명:	노드의 <code>server/upgrade/cfgfiles</code> 디렉터리에서 <code>global_repo</code> , <code>local_repo</code> 또는 <code>PCServer</code> 디렉터리에 파일을 넣었습니다. 하지만 확장명이 <code>.cfg</code> 인 리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 구성 파일만 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 마법사가 파일의 유효성을 검사할 수 없거나 파일을 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	파일이 리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일인 경우 올바른 확장명으로 파일 이름을 바꾸십시오. 파일이 구성 파일이 아닌 경우 업그레이드 디렉터리에서 이 파일을 제거하거나 오류를 무시하십시오.
PCSF_10357	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 서비스 &lt;서비스 이름&gt;이(가) 포함되어 있습니다. 이 서비스는 이미 도메인 &lt;도메인 이름&gt;에 있습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일의 <code>&lt;RepositoryName&gt;</code> 또는 <code>&lt;ServerName&gt;</code> 속성이 도메인의 리포지토리 서비스 또는 통합 서비스 이름과 일치합니다. 따라서 업그레이드 마법사가 구성 파일을 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일을 이미 업그레이드한 경우 오류를 무시하고 구성 파일을 업그레이드하지 마십시오. 구성 파일을 다시 업그레이드하려면 도메인에서 서비스를 제거하고 파일을 다시 업그레이드하십시오.
PCSF_10358	<b>업그레이드 구성 파일 디렉터리를 노드 &lt;노드 이름&gt;에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 업그레이드하기 위해 리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일이 포함된 노드를 선택했습니다. 하지만 <code>server/upgrade/cfgfiles</code> 디렉터리가 이 노드에 존재하지 않습니다. 설치 후 해당 디렉터리가 제거되었습니다.
사용자 응답:	디렉터리를 작성하고 노드의 <code>server/upgrade/cfgfiles</code> 디렉터리 아래에서 해당되는 <code>global_repo</code> , <code>local_repo</code> 및 <code>PCServer</code> 디렉터리에 리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일을 넣은 후 이 파일의 유효성을 다시 검사하십시오.
PCSF_10359	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 서비스 &lt;서비스 이름&gt;이(가) 포함되어 있습니다. 이 서비스는 업그레이드를 위해 선택한 다른 구성 파일에 이미 있습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 <b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일의 <code>&lt;RepositoryName&gt;</code> 또는 <code>&lt;ServerName&gt;</code> 속성의 값이 노드의 <code>server/upgrade/cfgfiles</code> 디렉터리 아래 다른 구성 파일의 동일한 속성과 일치합니다. 업그레이드하려는 모든 구성 파일에 <code>&lt;RepositoryName&gt;</code> 또는 <code>&lt;ServerName&gt;</code> 속성에 대한 다른 값이 포함되어야 합니다. 업그레이드 디렉터리에 중복 구성 파일이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	구성 파일에 <code>&lt;RepositoryName&gt;</code> 또는 <code>&lt;ServerName&gt;</code> 속성에 대한 고유한 값이 있는지 확인하고 파일의 유효성을 다시 검사하십시오.
PCSF_10360	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 통합 서비스 &lt;서비스 이름&gt;에 대한 구성이 포함되어 있습니다. 이 서비스는 리포지토리 서비스 &lt;서비스 이름&gt;과(와) 연관되어 있습니다. 리포지토리 서비스를 도메인 &lt;도메인 이름&gt;에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	<b>PowerCenter</b> 서버 구성 파일에 도메인의 해당 리포지토리 서비스가 없는 연결된 리포지토리가 포함되어 있습니다. 업그레이드 마법사는 <b>PowerCenter</b> 서버를 업그레이드하기 위해 리포지토리의 정보를 필요로 합니다. 따라서 업그레이드 마법사가 <b>PowerCenter</b> 서버를 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	<b>PowerCenter</b> 서버를 업그레이드하기 전에 연결된 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트를 업그레이드하십시오.

PCSF_10361	<b>통합 서비스 &lt;서비스 이름&gt;에 대한 구성이 리포지토리 서비스 &lt;서비스 이름&gt;과(와) 연관되어 있습니다. 리포지토리 서비스를 도메인 &lt;도메인 이름&gt; 및 업그레이드를 위해 선택한 구성 파일 목록에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 서버 구성 파일에 업그레이드하려는 리포지토리 에이전트 구성 파일 또는 도메인의 해당 리포지토리 서비스가 없는 연결된 리포지토리가 포함되어 있습니다. 업그레이드 마법사는 연결된 리포지토리에 대한 업그레이드된 리포지토리 서비스 없이 PowerCenter 구성 파일을 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	연결된 리포지토리에 대한 업그레이드된 리포지토리 서비스가 도메인에 있고 연결된 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트 구성 파일이 업그레이드 디렉터리에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 업그레이드 디렉터리에서 PowerCenter 서버 구성 파일을 제거하십시오.
PCSF_10374	<b>&lt;개체&gt;을(를) 지속하지 못했습니다. 오류 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했기 때문입니다.</b>
설명:	표시된 데이터베이스 오류 때문에 PowerCenter에서 개체를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 수정하십시오.
설명:	IBM DB2에서 도메인을 작성하는 데 <i>infasetup DefineDomain</i> 명령이 사용되었으며 주 테이블 스페이스 기본 페이지 크기가 너무 작습니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스 유형이 IBM DB2인 경우 주 테이블스페이스 기본 페이지 크기가 16K 이상이어야 합니다.
PCSF_10386	<b>옵션 &lt;옵션 이름&gt;에 대한 암호를 해독할 수 없습니다. 암호가 손상되었을 수 있습니다. PowerCenter의 이전 설치를 사용하여 암호를 다시 생성한 후 다시 시도하십시오.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일의 암호화된 암호를 해독할 수 없습니다.
사용자 응답:	이전 버전의 PowerCenter에서 <i>pmpasswd</i> 를 사용하여 암호를 암호화하십시오. 구성 파일의 암호를 수정하고, 구성 파일의 유효성을 다시 검사한 후 리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일을 다시 업그레이드하십시오.
PCSF_10389	<b>리포지토리 에이전트 구성 파일 &lt;구성 파일 이름&gt;이(가) PCServer 디렉터리에 있습니다. 이 디렉터리는 PowerCenter 서버 구성 파일만 포함해야 합니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 구성 파일이 올바른 디렉터리에 있지 않습니다.
사용자 응답:	리포지토리 에이전트 구성 파일을 <i>global_repo</i> 또는 <i>local_repo</i> 디렉터리로 이동하십시오.
PCSF_10391	<b>구성 파일에 포함된 필수 옵션 &lt;옵션 이름&gt;의 값이 비어 있습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일의 속성에 해당 값이 없습니다.
사용자 응답:	구성 파일에서 속성에 대한 값을 추가하고 구성 파일을 다시 업그레이드하십시오.
PCSF_10392	<b>&lt;오류 텍스트&gt;</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성에 오류가 있으며 업그레이드 마법사가 구성 파일을 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	메시지에 나오는 오류를 수정하고 구성 파일의 유효성을 검사하고 다시 이 파일을 업그레이드하십시오.
PCSF_10402	<b>로그 디렉터리 &lt;공유 디스크&gt;의 유효성을 검사할 수 없습니다. 오류 &lt;오류&gt;이(가) 발생했기 때문입니다.</b>
설명:	공유 디스크의 사용 권한에 대한 유효성이 확인되지 않았습니다.

사용자 응답:	경로 및 디렉터리를 확인하십시오. 노드에서 Informatica 서비스를 시작하는 사용자는 디렉터리에 쓸 수 있는 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.
PCSF_10404	<b>로그 디렉터리 &lt;공유 디렉터리&gt;을(를) 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	공유 디렉터리가 올바르지 않거나 사용자에게 사용 권한이 없기 때문에 공유 디렉터리를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	경로 및 디렉터리를 확인하십시오. 노드에서 Informatica 서비스를 시작하는 사용자는 디렉터리에 쓸 수 있는 사용 권한을 가지고 있어야 합니다.
PCSF_10408	<b>옵션에 값 할당이 누락되었기 때문에 줄 번호&lt;줄 번호&gt;에서 실패했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일이 특정 줄 번호에서 연결된 값이 없는 속성을 포함하고 있습니다.
사용자 응답:	구성 파일의 줄 번호에서 속성에 대한 값을 수정하고 리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일의 유효성을 검사하고 다시 이 파일을 업그레이드하십시오.
PCSF_10410	<b>PowerCenter 서버 구성 파일 &lt;구성 파일 이름&gt;이(가) global_repo 또는 local_repo 디렉터리에 있습니다. 이 디렉터리는 리포지토리 에이전트 구성 파일만 포함해야 합니다.</b>
설명:	PowerCenter 서버 구성 파일이 올바른 디렉터리에 있지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 서버 구성 파일을 PCServer 디렉터리로 이동하십시오.
PCSF_10414	<b>&lt;오류 텍스트&gt; 이전 버전의 PowerCenter를 사용하여 리포지토리 콘텐츠를 백업하고 올바른 문자가 포함된 이름의 새 리포지토리에 이 콘텐츠를 복원하십시오. 그런 다음 업그레이드 유틸리티를 다시 실행하십시오.</b>
설명:	리포지토리 에이전트의 <RepositoryName> 속성에 탭 문자, 후행 공백 또는 다음 문자 중 하나가 포함되어 있습니다. ? " : < > * / \   .
사용자 응답:	리포지토리를 백업하고, 해당 문자가 포함되지 않은 이름을 사용하여 이 리포지토리를 복원하고, 리포지토리 에이전트 구성 파일을 다시 업그레이드하십시오.
PCSF_10421	<b>줄 번호&lt;줄 번호&gt;에서 업그레이드 구성 파일을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다. 블록 설명의 끝 문자열 */는 줄 끝에 있어야 합니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일에서 끝 블록 설명 문자열 */가 줄 가운데에 나타나지만, 줄 끝에만 나타나야 합니다.
사용자 응답:	구성 파일을 수정하고 줄 끝에 끝 설명 문자열을 넣으십시오. 그런 다음 구성 파일의 유효성을 검사하고 다시 업그레이드하십시오.
PCSF_10422	<b>업그레이드 구성 파일을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다. 블록 설명의 시작이 줄 #&lt;줄 번호&gt;에서 검색되었지만, 끝 블록 설명의 끝 문자열 */를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 또는 PowerCenter 서버 구성 파일에서 끝나지 않은 설명 블록을 시작했습니다.
사용자 응답:	구성 파일을 수정하고 이 파일에 끝 설명 문자열을 넣으십시오. 그런 다음 구성 파일의 유효성을 검사하고 다시 업그레이드하십시오.
PCSF_10423	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;은(는) 리포지토리 에이전트 구성 파일입니다. PowerCenter 서버 구성 파일을 선택하거나 구성 파일 유형을 변경하십시오.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 리포지토리 에이전트 구성 파일을 선택했지만 PowerCenter 서버 파일 유형을 선택했습니다.

사용자 응답:	PowerCenter 서버 구성 파일을 선택하거나 파일 유형을 변경하십시오.
PCSF_10424	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;은(는) PowerCenter 서버 구성 파일입니다. 리포지토리 에이전트 구성 파일을 선택하거나 구성 파일 유형을 변경하십시오.</b>
설명:	업그레이드 마법사에서 PowerCenter 서버 구성 파일을 선택했지만 리포지토리 에이전트 파일 유형을 선택했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 에이전트 구성 파일을 선택하거나 파일 유형을 변경하십시오.
PCSF_10426	<b>서버 &lt;서버 이름&gt;이(가) 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 서버가 PowerCenter 서버 구성 파일의 연결된 리포지토리에 등록되지 않았습니다.
사용자 응답:	이전 버전의 PowerCenter에서 PowerCenter 서버를 연결된 리포지토리에 등록하십시오. 구성 파일을 노드의 <code>server/upgrade/cfgfiles/PCServer</code> 디렉터리로 이동하고 PowerCenter 서버의 유효성을 검사하고 다시 이 서버를 업그레이드하십시오.
PCSF_10427	<b>옵션에 잘못된 값 &lt;잘못된 값&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	옵션에 잘못된 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	기본값을 사용하십시오.
PCSF_10428	<b>옵션 번호 &lt;잘못된 값&gt;의 형식이 잘못되었습니다.</b>
설명:	번호 옵션에 잘못된 숫자 형식이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	기본값을 사용하십시오.
PCSF_10429	<b>필수 옵션 &lt;옵션 이름&gt;이(가) 누락되었습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다. 누락된 필수 옵션이 있습니다.
사용자 응답:	도메인을 백업하고 백업 XML 파일을 수정하고 도메인을 복원하십시오.
PCSF_10430	<b>옵션 &lt;중복 옵션 이름&gt;이(가) 중복됩니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다. 중복 옵션이 있습니다.
사용자 응답:	도메인을 백업하고 백업 XML 파일을 수정하고 도메인을 복원하십시오.
PCSF_10431	<b>알 수 없는 옵션 &lt;옵션 이름&gt;을(를) 찾았습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다. 알 수 없는 옵션이 있습니다.
사용자 응답:	도메인을 백업하고 백업 XML 파일을 수정하고 도메인을 복원하십시오.
PCSF_10432	<b>옵션 그룹 &lt;필요한 옵션 그룹&gt;의 이름이 &lt;실제 옵션 그룹&gt;(으)로 잘못 지정되었습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다. 잘못된 옵션 그룹 이름이 있습니다.
사용자 응답:	도메인을 백업하고 백업 XML 파일을 수정하고 도메인을 복원하십시오.
PCSF_10433	<b>옵션 필드는 비워 둘 수 없습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다. 빈 옵션이 있습니다.
사용자 응답:	도메인을 백업하고 백업 XML 파일을 수정하고 도메인을 복원하십시오.

PCSF_10434	<b>옵션에 지정된 &lt;입력된 전자 메일 주소&gt;의 전자 메일 주소가 잘못되었습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터가 올바르지 않습니다. 잘못된 전자 메일 주소가 있습니다.
사용자 응답:	도메인을 백업하고 백업 XML 파일을 수정하고 도메인을 복원하십시오.
PCSF_10436	<b>알 수 없는 값 &lt;알 수 없는 값&gt;을(를) 찾았습니다.</b>
설명:	알 수 없는 값이 개체에서 발견되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10439	<b>코드 페이지 목록을 로드하지 못했습니다. &lt;로컬 관리자의 SDK 예외 메시지&gt;</b>
설명:	로컬 관리자에서 가져오는 중 코드 페이지 목록 로드 실패했습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PCSF_10440	<b>값 &lt;값&gt;에 잘못된 공백이 포함되어 있습니다.</b>
설명:	값에 잘못된 공백이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	값에서 공백을 모두 제거하십시오.
PCSF_10441	<b>연결된 도메인 &lt;도메인 이름&gt;에 대한 참조가 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	도메인 메타데이터에 있지 않은 연결된 도메인과 통신하려고 시도하고 있습니다.
사용자 응답:	적절한 연결된 도메인을 추가한 후 다시 시도하십시오.
PCSF_10442	<b>도메인 테이블을 삭제하지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 연결에서 도메인을 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
PCSF_10443	<b>CPU 아키텍처 &lt;아키텍처 이름&gt;은(는) 지원되지 않습니다.</b>
설명:	지원되지 않는 플랫폼에서 노드가 시작되고 있습니다.
사용자 응답:	지원되는 플랫폼에서만 PowerCenter를 실행하십시오.
PCSF_10445	<b>옵션 &lt;옵션 이름&gt;이(가) 옵션 &lt;옵션 이름&gt;보다 큼니다.</b>
설명:	최소 옵션 값이 최대 옵션 값보다 클 수 없습니다.
사용자 응답:	최소값이 최대값보다 작거나 같은지 확인하십시오.
PCSF_10446	<b>옵션 메모리 크기 &lt;잘못된 값&gt;은(는) 비어 있거나 숫자 다음에 선택적 K 또는 M이 와야 합니다.</b>
설명:	번호 옵션에 잘못된 메모리 크기 형식이 포함되었습니다.
사용자 응답:	올바른 메모리 크기 형식을 입력하십시오.
PCSF_10458	<b>데이터베이스 이름은 연결 문자열과 함께 정의되지 않아야 합니다.</b>
설명:	데이터베이스 서비스 이름 및 데이터베이스 연결 문자열 모두를 지정했습니다.
사용자 응답:	-DatabaseServiceName 또는 -DatabaseConnectionString 옵션을 사용하십시오. 둘 다 사용하지는 마십시오.

PCSF_10459	<b>데이터베이스 이름은 연결 문자열과 함께 정의되지 않아야 합니다.</b>
설명:	데이터베이스 서비스 이름 및 데이터베이스 연결 문자열 모두를 지정했습니다.
사용자 응답:	-DatabaseServiceName 또는 -DatabaseConnectionString 옵션을 사용하십시오. 둘 다 사용하지는 마십시오.
PCSF_10460	<b>데이터베이스 서비스 이름 또는 연결 문자열은 둘 다가 아니라 둘 중 하나만 지정되어야 합니다.</b>
설명:	데이터베이스 서비스 이름 및 데이터베이스 연결 문자열 모두를 지정했습니다.
사용자 응답:	-DatabaseServiceName 또는 -DatabaseConnectionString 옵션을 사용하십시오. 둘 다 사용하지는 마십시오.
PCSF_10464	<b>서비스 프로세스 변수 &lt;서비스 프로세스 변수 이름&gt;이(가) 절대 경로가 아닙니다. 운영 체제 프로필을 사용하기 전에 통합 서비스 프로세스 속성에서 \$WorkflowLogDir 및 \$PMStorageDir에 대한 절대 경로를 정의하십시오.</b>
설명:	\$WorkflowLogDir 및 \$PMStorageDir에는 통합 서비스 프로세스 속성에 정의된 절대 경로가 없습니다.
사용자 응답:	운영 체제 프로필을 사용하기 전에 통합 서비스 프로세스 속성에서 \$WorkflowLogDir 및 \$PMStorageDir에 대한 절대 경로를 정의하십시오.
PCSF_10507	<b>통합 서비스는 &lt;서비스 이름&gt;에서 Windows &lt;노드 이름&gt; 노드의 운영 체제 프로필을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스는 UNIX 노드의 운영 체제 프로필을 사용할 수 있습니다. 통합 서비스는 Windows 노드의 운영 체제 프로필을 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스에 대해 UNIX 노드에서 실행되는 운영 체제 프로필을 활성화하십시오. 통합 서비스에 대한 운영 체제 프로필을 비활성화하십시오.
PCSF_10524	<b>선택한 데이터베이스 유형 &lt;데이터베이스 유형&gt;이(가) 테이블스페이스를 지원하지 않습니다.</b>
설명:	지정한 데이터베이스 유형이 테이블스페이스를 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	명령에서 -tablespace 옵션을 생략하십시오.
PCSF_10535	<b>nodemeta.xml에서 PowerCenter 설치 디렉터리 및 버전을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 nodemeta.xml에서 PowerCenter 설치 디렉터리 및 PowerCenter 버전에 대한 값을 읽을 수 없습니다. 따라서 서비스 관리자가 노드를 시작할 수 없습니다. nodemeta.xml에 일관되지 않은 데이터가 포함된 경우 이 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스의 도메인 메타데이터를 백업하고 <i>infasetup</i> 을 사용하여 노드를 다시 정의한 후 노드를 다시 시작하십시오.
PCSF_10536	<b>nodemeta.xml에 PowerCenter 설치 디렉터리 또는 버전에 대한 값이 포함되어 있지 않으므로 노드를 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	노드의 nodemeta.xml에 PowerCenter 설치 디렉터리 또는 PowerCenter 버전에 대한 값이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 서비스 관리자가 노드를 시작할 수 없습니다. nodemeta.xml을 편집하고 PowerCenter 설치 디렉터리 또는 PowerCenter 버전에 대한 올바른 값을 지정하지 않는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.



사용자 응답:	도메인 구성 데이터베이스의 도메인 메타데이터를 백업하고 <i>infasetup</i> 을 사용하여 노드를 다시 정의한 후 노드를 다시 시작하십시오.
PCSF_10537	<b>응용 프로그램 서비스 &lt;서비스 이름&gt;(버전: &lt;서비스 버전&gt;, 노드: &lt;노드 이름&gt;)을(를) 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스를 실행하는 데 필요한 PowerCenter 버전이 노드에 설치되지 않았기 때문에 노드에서 응용 프로그램 서비스를 실행할 수 없습니다. 혼합된 버전의 도메인에서, 서비스를 실행하려는 노드에 서비스의 PowerCenter 버전을 설치해야 합니다.
사용자 응답:	필요한 버전의 PowerCenter가 포함된 노드로 서비스에 대한 노드 할당을 변경하십시오.
PCSF_10538	<b>응용 프로그램 서비스 &lt;서비스 이름&gt;(버전: &lt;서비스 버전&gt;, 도메인 버전: &lt;도메인 버전&gt;)을(를) 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스를 작성하려는 PowerCenter 버전이 현재 도메인에 포함되지 않았기 때문에 서비스를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인이 지원하는 서비스 버전의 응용 프로그램 서비스를 작성하십시오.
PCSF_46000	<b>INFA_DOMAINS_FILE이 환경 변수에 설정되지 않았습니다.</b>
설명:	환경 변수 INFA_DOMAINS_FILE을 사용하여 domains.infa 경로를 저장할 수 있습니다. 환경 변수 INFA_DOMAINS_FILE이 설정되어 있지 않으면 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	환경 변수 INFA_DOMAINS_FILE을 추가하고 domains.infa 파일에 경로를 설정하십시오. 기본적으로 domains.infa 파일은 infa_home 디렉터리에 상주합니다.
PCSF_46002	<b>&lt;서버 주소&gt;에서 서버와 통신하지 못했습니다.</b>
설명:	잘못된 연결이나 실행 중이지 않은 도메인으로 인해 요청이 제한 시간을 초과했습니다.
사용자 응답:	<i>infacmd ping</i> 을 사용하여 도메인을 ping하고 게이트웨이 주소를 제공하십시오. 연결이 잘못된 경우 <i>infacmd ping</i> 이 domains.infa 파일을 추가하거나 업데이트합니다. 도메인이 실행되고 있지 않으면 도메인 관리자에게 Informatica 서비스를 시작하도록 요청하십시오.
설명:	HTTPS 포트 번호가 PowerCenter 클라이언트에서 PowerCenter 도메인에 연결하는 데 사용되었습니다.
사용자 응답:	HTTP 포트 번호를 사용하여 PowerCenter 클라이언트에서 PowerCenter 도메인에 연결하십시오.
PCSF_46003	<b>서버의 &lt;응답 텍스트&gt; 응답을 &lt;서버 주소&gt;에서 인식하지 못했습니다. &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	오류로 인해 PowerCenter 구성 요소가 PowerCenter 서비스에서 응답을 인식하지 못했습니다.
사용자 응답:	메시지에 명시된 오류를 수정하십시오.
PCSF_46006	<b>도메인 이름이 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	명령줄 프로그램에는 도메인 이름이 필요합니다. 명령 프롬프트에서 옵션으로 사용자가 도메인 이름을 제공합니다. 이 정보를 잘못 입력하는 경우 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	명령 프롬프트에서 도메인 이름을 제대로 입력했는지 확인하십시오. 필요에 따라 환경 변수 INFA_DEFAULT_DOMAIN으로 도메인 이름을 저장할 수 있습니다. 둘 이상의 도메인이 있는 경우 기본 도메인을 선택합니다.

PCSF_46007	<b>도메인 &lt;도메인 이름&gt;에 제공된 게이트웨이 연결이 없습니다.</b>
설명:	domains.infa 파일에는 도메인에 연결하는 데 필요한 정보가 포함되어 있지 않거나 domains.infa가 존재하지 않습니다.
사용자 응답:	<p><i>infacmd ping</i>을 사용하여 도메인을 ping하고 게이트웨이 주소를 제공하십시오. 연결이 잘못된 경우 <i>infacmd ping</i>이 domains.infa를 추가하거나 업데이트합니다. 도메인이 실행되고 있지 않으면 도메인 관리자에게 Informatica 서비스를 시작하도록 요청하십시오.</p> <p>PowerCenter 클라이언트를 사용하여 리포지토리에 연결하려고 시도한 경우 탐색기에서 이 리포지토리를 제거한 후 다시 추가하십시오.</p>
PCSF_46008	<b>&lt;도메인 이름&gt; 도메인에 연결하여 &lt;서비스 이름&gt; 서비스를 조회할 수 없습니다.</b>
설명:	게이트웨이의 서비스 관리자가 실행되지 않고 있으며 요청을 수락할 수 없습니다.
사용자 응답:	<p><i>infacmd ping</i>을 사용하여 도메인이 실행 중이며 연결 매개 변수가 제대로 구성되었는지 확인하십시오. 도메인이 실행 중인 경우 <i>infacmd</i>는 도메인의 호스트 이름과 포트 번호를 표시합니다. 도메인이 중지되었거나 사용 가능하지 않으면 도메인 관리자에게 Informatica 서비스를 시작하도록 요청하십시오. 도메인이 실행 중인데 계속 오류가 발생하는 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</p>
PCSF_46009	<b>유형 &lt;개체 유형&gt;은(는) 올바르지 않습니다. 개체 인스턴스를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	잘못된 연결이나 실행 중이지 않은 도메인으로 인해 요청이 제한 시간을 초과했습니다.
사용자 응답:	<i>infacmd ping</i> 을 사용하여 도메인을 ping하고 게이트웨이 주소를 제공하십시오. 연결이 잘못된 경우 <i>infacmd ping</i> 이 domains.infa 파일을 추가하거나 업데이트합니다. 도메인이 실행되고 있지 않으면 도메인 관리자에게 Informatica 서비스를 시작하도록 요청하십시오.
설명:	HTTPS 포트 번호가 PowerCenter 클라이언트에서 PowerCenter 도메인에 연결하는 데 사용되었습니다.
사용자 응답:	HTTP 포트 번호를 사용하여 PowerCenter 클라이언트에서 PowerCenter 도메인에 연결하십시오.
PCSF_46010	<b>메시지를 구문 분석할 수 없습니다. &lt;오류의 이유&gt;</b>
설명:	<i>pmcmd</i> 등 PowerCenter 클라이언트 응용 프로그램 또는 Designer에서 잘못된 도메인 이름, 게이트웨이 호스트 이름 또는 포트 번호를 지정했습니다.
사용자 응답:	올바른 게이트웨이 정보를 사용하는지 확인하십시오. 게이트웨이 정보가 올바른데 이 오류가 계속 발생하면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
설명:	도메인 서비스가 FTP 서버 등 원격 클라이언트에서 받은 SOAP 메시지를 구문 분석할 수 없습니다.
사용자 응답:	<p>관련 메시지의 로그를 검토하여 자세한 내용을 확인하십시오.</p> <p>Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</p>
PCSF_46012	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 쓸 수 없습니다.</b>
설명:	domains.infa 파일이 읽기 전용이거나 사용 가능한 디스크 공간이 부족합니다.
사용자 응답:	domains.infa 파일이 읽기 전용이 아니고 사용 가능한 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오.

PCSF_46013	<b>URL &lt;URL&gt;에 연결하여 작업 &lt;작업 이름&gt;(서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 작업)을(를) 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	클라이언트 또는 서비스가 작업을 수행하기 위해 URL에 연결하려고 시도했습니다. 하지만 클라이언트 또는 서비스가 복원력 제한 시간 내에 URL에 연결할 수 없기 때문에 작업에 실패했습니다.
사용자 응답:	URL에 대한 호스트 이름 및 포트 번호를 확인하고 작업을 다시 시도하십시오.
PCSF_46014	<b>게이트웨이에 연결하여 서비스 &lt;서비스&gt;을(를) 조회할 수 없습니다.</b>
설명:	PowerCenter 구성 요소가 게이트웨이 노드의 서비스 관리자에 연결하여 도메인에 대한 복원력 제한 시간 내에 서비스를 조회할 수 없습니다.
사용자 응답:	게이트웨이 노드가 실행 중인지 확인하십시오.
PCSF_46015	<b>역직렬화 도중 예기치 않은 토큰이 발견되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 개체를 읽는 중 예기치 않은 토큰이 발견되었습니다.
사용자 응답:	문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## PETL 메시지

PETL_24042	<b>준비자 DTM이 &lt;시간(초)&gt;초 동안 마스터 DTM이 연결되기를 기다린 후에 제한 시간이 초과되었습니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 준비자 DTM 프로세스와 연결할 수 없습니다. 마스터 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었을 수 있습니다. 마스터 DTM 프로세스가 다른 노드에 있을 수 있으며 네트워크 실패가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24045	<b>마스터 DTM이 준비자 DTM에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 준비자 DTM 프로세스에 연결하지 못했습니다. 네트워크 실패가 있을 수 있으며 마스터 DTM 및 준비자 DTM 프로세스가 다른 노드에서 실행 중입니다. 준비자 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24046	<b>마스터 DTM이 준비자 DTM에 연결하려고 시도한 후 &lt;시간(초)&gt;초가 지나 제한 시간이 초과되었습니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 준비자 DTM 프로세스와 연결하려고 시도하는 중에 제한 시간이 초과되었습니다. 마스터 DTM 및 준비자 DTM 프로세스가 별도의 노드에서 실행 중일 수 있으며 네트워크 실패가 있습니다. 준비자 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었을 수 있습니다.

사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24048	<b>마스터 DTM이 준비자 DTM에서 준비된 세션을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 준비자 DTM 프로세스와 연결할 수 없습니다. 마스터 DTM 및 준비자 DTM 프로세스가 별도의 노드에 있을 수 있으며 네트워크 실패가 있을 수 있습니다. 준비자 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24049	<b>마스터 서비스 프로세스에서 준비 단계 &lt;오류 메시지&gt;에 대한 초기화 속성을 가져오지 못했습니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다.</b>
설명:	오류로 인해 준비자 DTM 프로세스가 통합 서비스에서 런타임 속성을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	반환된 오류 코드 오류 메시지를 사용하여 이 오류의 원인을 확인하십시오.
PETL_24061	<b>모든 작업자 DTM이 연결되기를 기다리는 동안 마스터 DTM에서 최대 대기 시간을 초과했습니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 작업자 DTM 프로세스가 연결을 위해 대기하도록 할당된 최대 시간보다 오래 기다렸습니다. 작업자 DTM 프로세스가 실행되는 노드가 실패했거나 작업자 DTM 프로세스에 대한 연결이 실패했을 수 있습니다. 또는 작업자 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24063	<b>준비자 DTM에서 통합 서비스에 준비 단계 상태를 알리는 동안 오류 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다.</b>
설명:	오류로 인해 준비자 DTM 프로세스가 통합 서비스에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	반환된 오류 코드 메시지를 사용하여 이 오류의 원인을 확인하십시오.
PETL_24064	<b>스레드 &lt;스레드 ID&gt;이(가) &lt;시간(초)&gt;초 동안 메시지를 기다렸습니다. 현재 시도 횟수는 &lt;시도 횟수&gt;이고 최대 시도 횟수는 &lt;최대 시도 횟수&gt;입니다.</b>
설명:	오류로 인해 준비자 DTM 프로세스가 통합 서비스에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	반환된 오류 코드 메시지를 사용하여 이 오류의 원인을 확인하십시오.
PETL_24065	<b>오류: 스레드 &lt;스레드 이름&gt;이(가) 마스터 DTM에서 회신을 기다리는 동안 최대 대기 시간을 초과했습니다.</b>
설명:	작업자 DTM 프로세스가 마스터 DTM 프로세스에서 회신을 기다리도록 할당된 최대 시간보다 오래 기다렸습니다.

사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24066	<b>마스터 DTM과 파티션 그룹 &lt;파티션 그룹 ID&gt;을(를) 실행 중인 작업자 DTM의 연결이 예기치 않게 끊어졌습니다. 마스터 DTM에서 처리를 중단합니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스에서 작업자 DTM 프로세스가 예기치 않게 실패했음을 감지했습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24067	<b>작업자 DTM과 마스터 DTM의 연결이 예기치 않게 종료되었습니다. 작업자 DTM에서 세션 처리를 중지합니다.</b>
설명:	작업자 DTM 프로세스에서 마스터 DTM 프로세스에 대한 연결이 실패했음을 감지했습니다. 마스터 DTM 프로세스 및 작업자 DTM 프로세스가 다른 노드에 있을 수 있으며 네트워크 실패가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PETL_24072	<b>오류: 스레드 &lt;스레드 이름&gt;이(가) 마스터 DTM에서 회신을 받지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 다음과 같은 이유로 인해 마스터 DTM 프로세스가 스레드에 응답하지 못했습니다. 네트워크 실패, 최대 CPU 사용량, 노드의 최대 프로세스 수 또는 사용 가능한 포트 없음.
사용자 응답:	네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 없는지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오. 문제가 있으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PETL_24074	<b>마스터 서비스 프로세스로 업데이트를 보내지 못하였습니다. 세션 실행이 종료됩니다.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 마스터 서비스 프로세스에 업데이트를 보낼 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우 로그를 보고 DTM 프로세스가 노드에서 시작되었는지 확인하십시오. DTM 프로세스가 예기치 않게 시작되고 종료된 경우 오류는 내부 오류입니다. 오류가 내부 오류가 아닌 경우 네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 있지 않은지 확인하십시오. 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.

## PMF 메시지

PMF_15000	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에서 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 파일을 읽지 못했습니다. 파일이 이미 열려 있거나 디스크가 손상되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류를 확인하십시오.

PMF_15001	<b>파일에 쓰지 못했습니다. 장치에 남은 공간이 부족할 수 있습니다.</b>
설명:	하드 디스크가 가득 찼습니다.
사용자 응답:	디스크에서 여유 공간을 확인하고 세션 로그에서 관련 오류를 확인하십시오.
PMF_15002	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에서 찾지 못했습니다.</b>
설명:	파일 포인터가 파일을 찾지 못했습니다. 파일을 삭제 또는 이동했을 수 있거나 하드 디스크가 손상되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류를 확인하십시오.
PMF_15003	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;의 형식이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	파일의 형식을 변경했을 수 있습니다. 예를 들어 해당 파일에 다른 파일을 복사했습니다.
사용자 응답:	형식이 올바른 파일의 이전 사본을 사용하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PMF_15004	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열 수 없습니다.</b>
설명:	Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로필에 쓰기 파일 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자 또는 Informatica 서비스 계정에 파일에 대한 쓰기 권한을 부여하십시오.
설명:	잘못된 파일 이름 또는 캐시 디렉터리가 제공되었기 때문에 지정된 파일을 통합 서비스가 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자에서 올바른 파일 이름 및 집계 캐시 디렉터리를 제공하십시오.
PMF_15005	<b>이전 실행의 오류로 인해 파일 &lt;파일 이름&gt;의 상태를 알 수 없습니다.</b>
설명:	이전 실행 시 시스템이 예기치 않게 종료되었습니다.
사용자 응답:	백업 파일 <i>filename.bak</i> 를 사용하십시오.
PMF_15006	<b>파일이 존재하며 데이터를 포함하고 있기 때문에 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 이전 파일을 제거하지 못했으며 데이터가 포함된 파일을 검색했으며 이 파일을 덮어쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	파일을 확인하고 수동으로 이 파일을 삭제하거나 이름을 바꾸십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
PMF_15007	<b>PowerCenter/PowerMart 파일 헤더가 손상되어 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 읽지 못했습니다.</b>
설명:	이전 세션 실행에서의 시스템 충돌로 인해 파일이 손상되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	사용 가능한 경우 백업 파일 <i>filename.bak</i> 를 사용하고, 세션을 다시 실행하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

PMF_15008	<b>올바르지 않은 파일 ID로 I/O를 요청했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	백업 파일 <i>filename.bak</i> 를 사용하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PMF_15009	<b>지정된 파일 이름 &lt;파일 이름&gt;이(가) 최대 길이인 256자를 초과합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PMF_15010	<b>파일 수가 최대 수인 256을 초과합니다.</b>
설명:	캐시가 테라바이트의 절반을 초과했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PMF_15011	<b>메모리를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	힙 메모리 할당에서 오류가 발생했습니다. 시스템 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	기존 리소스를 제거하십시오. 스왑 공간을 늘리십시오. RAM을 시스템에 추가해야 할 수 있습니다.
PMF_15012	<b>파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;을(를) 삭제할 수 없습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	이 파일이 사용 중일 수 있습니다.
사용자 응답:	실행 중인 세션을 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 오류를 참조하십시오.
PMF_15013	<b>파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;에서 &lt;캐시 파일 이름&gt;(으)로 바꿀 수 없습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	이 파일이 사용 중일 수 있습니다.
사용자 응답:	실행 중인 세션을 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 오류를 참조하십시오.
PMF_15014	<b>파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;을(를) 시작할 수 없습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	캐시 파일 속성을 가져오기 위한 호출이 실패했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PMF_15016	<b>파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;에 대한 공유 잠금을 가져오지 못했습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	해당 파일이 사용 중일 수 있습니다. 세션에서 파일에 쓰고 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	실행 중인 세션을 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 오류를 참조하십시오.
PMF_15017	<b>파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;에 대한 배타적 잠금을 가져오지 못했습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	해당 파일이 사용 중일 수 있습니다. 세션에서 파일에 쓰고 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	실행 중인 세션을 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 오류를 참조하십시오.

PMF_15018	<b>파일 &lt;캐시 파일 이름&gt;의 잠금을 해제하지 못했습니다. 시스템 오류 &lt;오류 번호&gt; &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	해당 파일이 사용 중일 수 있습니다. 세션에서 파일을 읽거나 파일에 쓰고 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	실행 중인 세션을 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 오류를 참조하십시오.
PMF_15019	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열지 못했습니다.</b>
설명:	해당 파일이 사용 중일 수 있습니다. 이 파일을 사용하는 일부 다른 세션이 실행 중일 수 있습니다.
사용자 응답:	세션이 완료될 때까지 기다리십시오.

## PMJVM 메시지

PMJVM_42011	<b>DTM 프로세스에서 JVM 세션을 닫지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	DTM 프로세스가 완료될 때 운영 체제가 JVM 세션을 종료했기 때문에 아무 작업도 필요하지 않습니다.

## PR 메시지

PR_18001	<b>응용 프로그램 소스 한정자 인스턴스 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 트리 소스 &lt;트리 소스 정의 이름&gt; 및 추출 재정의가 있습니다. 추출 재정의는 무시됩니다.</b>
설명:	나열된 응용 프로그램 소스 한정자는 가져온 PeopleSoft 트리 소스 정의에 연결되어 있으며 추출 재정의를 가지고 있습니다. 가져온 트리 소스에 대한 재정의를 추출할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스에서 추출 재정의를 무시합니다. 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 레코드에서 추출 재정의를 수행하려는 경우 다른 응용 프로그램 소스 한정자에 트리 소스 정의를 연결하십시오.  이 메시지가 다시 나타나지 않게 하려면 세션 속성에서 추출 재정의를 제거하십시오.
PR_18003	<b>트리 &lt;트리 이름&gt;(SetId &lt;트리 설정 ID&gt; 및 유효 날짜 &lt;날짜&gt;)이(가) 작성되지 않았습니다.</b>
설명:	나열된 트리가 PeopleSoft 소스 시스템에 존재하지 않거나 예기치 않은 조건을 가지고 있습니다.
사용자 응답:	PeopleSoft 소스 시스템의 트리에서 문제를 확인하십시오. 필요한 경우 PeopleSoft 기술 지원부에 문의하십시오.
설명:	나열된 트리에는 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 포트가 없습니다.
사용자 응답:	매핑에서 트리가 필요하지 않은 경우 트리 소스 정의를 삭제하십시오. 그렇지 않은 경우 필요한 포트를 응용 프로그램 소스 한정자에 연결하십시오.



PR_18004	<b>응용 프로그램 소스 한정자 인스턴스 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 두 개 이상의 트리가 연결되어 있습니다.</b>
설명:	나열된 응용 프로그램 소스 한정자가 두 개 이상의 가져온 PeopleSoft 트리 소스 정의에 관련되거나 연관되어 있습니다. 하나의 가져온 트리 소스 정의만 단일 응용 프로그램 소스 한정자에 연결할 수 있습니다.
사용자 응답:	<p>응용 프로그램 소스 한정자에서 트리 소스 정의 중 하나의 연결을 끊으십시오. 또는 연결된 트리 소스 정의 중 한 개를 제거하십시오.</p> <p>단일 매핑에서 두 개 이상의 가져온 트리 소스를 사용하려면 사용할 가져온 트리 소스 각각에 대한 응용 프로그램 소스 한정자를 작성하십시오. 조이너 변환을 사용하여 두 개의 관련 트리 소스를 조인하십시오.</p>
PR_18005	<b>트리가 세부 정보 레코드와만 조인되었을 수 있습니다. &lt;PeopleSoft 레코드 이름&gt;.</b>
설명:	사용자가 응용 프로그램 소스 한정자에서 레코드와 가져온 트리를 연결하거나 연관시켰으며 이 레코드가 트리에 대한 세부 정보 레코드가 아닙니다.
사용자 응답:	<p>세부 정보 이외 레코드가 세부 정보 레코드와 관련되어 있는 경우 가져온 트리를 세부 정보 이외 레코드와 연결하거나 연관시킬 수 있고 세부 정보 레코드를 응용 프로그램 소스 한정자와 연결하거나 연관시킬 수 있습니다.</p> <p>트리와 세부 정보 이외 레코드를 연결하여 응용 프로그램 소스 한정자를 구분하고 조이너 변환과 해당 한정자를 조인할 수 있습니다.</p> <p>어느 레코드가 트리에 대한 세부 정보 데이터를 제공하는지 확인하려면 매핑 디자이너에서 트리 소스 정의를 열고 특성 탭을 클릭하십시오.</p>
PR_18006	<b>일부 소스는 응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;과(와) 관련되어 있지 않습니다.</b>
설명:	나열된 응용 프로그램 소스 한정자에서 관련되지 않은 두 소스를 연결하거나 연관시키려고 시도했습니다. 응용 프로그램 소스 한정자에서 관련된 소스만 연결하거나 연관시킬 수 있습니다.
사용자 응답:	<p>관련되지 않은 소스 중 하나의 연결을 끊으십시오.</p> <p>연관된 소스 정의 중 하나만 제거하십시오.</p>
PR_18007	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에서 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PR_18009	<b>&lt;문자열&gt;을(를) 날짜로 변환하는 동안 오류가 발생했습니다. 내부 오류입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PR_18010	<b>세션 실행을 시작한 후에 트리 &lt;트리 이름&gt;이(가) 변경되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 시작한 후 나열된 트리가 PeopleSoft 시스템에서 변경되었습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 트리의 버전이 있는 세션을 완료합니다. 이 버전이 세션 시작 부분에 있기 때문입니다. 원하는 버전이 아닌 경우 세션 대상을 수정하고 세션을 다시 실행하십시오.

PR_18011	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 인바운드 링크가 없는 예상 포트가 있습니다.</b>
설명:	나열된 응용 프로그램 소스 한정자에는 연결된 출력 포트가 있고 해당 입력 포트가 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	필요한 입력 포트를 연결하거나 연결된 출력 포트의 연결을 끊으십시오.
PR_18012	<b>SQL 오류 &lt;SQL 문&gt;.</b>
설명:	내부 오류입니다. 나열된 SQL의 오류가 통합 서비스에서 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PR_18013	<b>경고: 응용 프로그램 소스 한정자 변환 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 필요한 출력 포트보다 많은 수의 정렬된 포트가 있습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 소스 한정자에서, 속성 탭의 정렬된 포트 수 옵션에 연결된 출력 포트 수보다 많은 값이 있습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 소스 한정자에서 정렬된 포트 수 값을 줄이거나 연결된 출력 포트 수를 늘리십시오.
PR_18020	<b>언어 테이블 &lt;언어 테이블 이름&gt;(기본 테이블 &lt;기본 테이블 이름&gt;)에 언어 &lt;언어 코드&gt;에 대한 행이 없습니다.</b>
설명:	세션에 대한 응용 프로그램 연결이 PeopleSoft 언어 코드를 지정하는데, 오류 메시지에 나열된 소스 테이블에는 사용자가 지정한 언어에 대한 관련 데이터가 없습니다. 지정된 언어에 대한 데이터가 없는 경우 통합 서비스에서 기본 소스 테이블의 데이터를 반환합니다.
사용자 응답:	지정된 언어의 데이터가 필요한 경우 해당 데이터를 PeopleSoft 시스템에 입력해야 합니다. 다른 언어의 데이터를 원하는 경우 응용 프로그램 연결을 편집하거나 다른 언어 코드에 대한 연결을 작성할 수 있습니다.
PR_18021	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자&gt;에 올바르지 않은 사용자 정의 쿼리 &lt;쿼리&gt;이(가) 있어 &lt;번호&gt; 위치에서 문자 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 응용 프로그램 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자가 포함된 쿼리를 입력했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에서 모든 문자가 올바르게 쿼리를 편집하십시오.
PR_18022	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자&gt;에 올바르지 않은 필터 절 &lt;필터&gt;이(가) 있어 &lt;번호&gt; 위치에서 문자 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자가 포함된 필터 조건을 입력했습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 연결 코드 페이지에서 모든 문자가 올바르게 필터 조건을 편집하십시오.
PR_18023	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자&gt;에 올바르지 않은 조인 및/또는 필터 재정의 &lt;조인 재정의&gt;이(가) 있어 &lt;번호&gt; 위치에서 문자 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자가 포함된 조인 조건 및/또는 소스 필터 조건을 입력했습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 연결 코드 페이지에서 모든 문자가 올바르게 조인 및/또는 필터 조건을 편집하십시오.

PR_18026	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 PeopleSoft 트리 특성이 할당되지 않은 수직 트리 소스 정의가 있어 세션이 실패했습니다. 최소한 트리 이름 및 유효 날짜는 제공해야 합니다.</b>
설명:	PeopleSoft 트리 특성을 작성된 트리 소스 정의에 가져오지 않았습니다.
사용자 응답:	작성된 트리 소스 정의에서 트리 특성을 가져오십시오. 세션 속성 또는 매핑 디자이너의 소스 정의에서 트리 특성을 가져올 수 있습니다. 최소한 PeopleSoft 트리 이름 및 해당 유효 날짜를 입력해야 합니다.
PR_18027	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;: 유효 날짜 데이터 추출을 위한 쿼리를 준비하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	기본 키 또는 PeopleSoft 키가 정의되지 않은 유효 날짜의 레코드에서 현재 행을 추출하도록 이 응용 프로그램 소스 한정자를 정의했습니다.
사용자 응답:	PeopleSoft 레코드를 다시 가져와서 교체하거나 소스 분석기에서 기본 또는 PeopleSoft 키를 정의하십시오.
설명:	이 응용 프로그램 소스 한정자의 유효 날짜 조인 순서 및 정의된 기본 키 또는 PeopleSoft 키가 없는 유효 날짜 레코드 중 하나 이상을 지정했습니다.
사용자 응답:	PeopleSoft 레코드를 다시 가져와서 교체하거나 소스 분석기에서 기본 또는 PeopleSoft 키를 정의하십시오.
PR_18028	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 올바르지 않은 소스 이름이 포함된 유효 날짜 추출 조인 순서가 있습니다.</b>
설명:	유효 날짜 조인 순서 필드에서 응용 프로그램 소스 한정자에 연결되지 않은 PeopleSoft 레코드 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	유효 날짜 조인 순서 필드를 편집하여 각 PeopleSoft 레코드 이름의 철자를 올바르게 입력하십시오. 유효 날짜 조인 순서 필드에 입력하는 레코드 이름은 응용 프로그램 소스 한정자와 연결된 레코드와 일치해야 합니다. 첨표를 사용하여 각 레코드 이름을 구분하십시오.
PR_18029	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 소스 이름 수가 올바르지 않은 유효 날짜 추출 조인 순서가 있습니다. 이 수는 유효 날짜의 DSQ 레코드 수와 같아야 합니다.</b>
설명:	유효 날짜 조인 순서 필드에 PeopleSoft 레코드 이름을 너무 적게 또는 너무 많이 입력했습니다.
사용자 응답:	입력하는 레코드 수가 응용 프로그램 소스 한정자와 연결된 레코드 수와 같도록 유효 날짜 조인 순서 필드를 편집하십시오. 각각의 PeopleSoft 레코드 이름을 첨표로 구분했는지 확인하십시오.
PR_18030	<b>유효 날짜의 소스 수가 하나인 경우에는 응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 유효 날짜 추출 조인 순서를 포함할 수 없습니다.</b>
설명:	세션 속성에 유효 날짜 조인 순서를 입력했지만 응용 프로그램 소스 한정자에 연결된 유효 날짜 레코드가 하나만 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 유효 날짜 조인 순서 필드에서 텍스트를 제거하십시오.
PR_18031	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 올바르지 않은 추출 날짜가 있습니다.</b>
설명:	추출 날짜를 잘못된 날짜 형식으로 입력했습니다.
사용자 응답:	추출 날짜를 MM/DD/YYYY HH24:MI:SS 형식으로 입력하십시오.

PR_18032	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 확장할 수 없는 추출 날짜 매핑 변수가 있거나 매개 변수 파일에 올바르지 않은 추출 날짜 매핑 변수 값이 있습니다.</b>
설명:	세션에 대한 매핑 매개 변수 파일에 존재하지 않는 추출 날짜 변환 옵션의 매핑 매개 변수 또는 변수를 입력했습니다.
사용자 응답:	세션에 대한 올바른 매핑 매개 변수 파일을 지정하십시오. 추출 날짜에 대해 입력한 매핑 매개 변수 또는 변수의 값이 매개 변수 파일에 포함되어 있는지 확인하십시오.
설명:	추출 날짜 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 매개 변수 파일에 잘못된 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	추출 날짜 매핑 매개 변수 또는 변수에 대한 매핑 매개 변수 파일에 입력한 값의 데이터 유형 형식이 올바르지 확인하십시오. Informatica 기본 날짜 형식으로 값을 입력하십시오. MM/DD/YYYY HH24:MI:SS 형식으로 입력하십시오.
PR_18033	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 매핑 변수를 통한 소스 이름을 확장하거나 올바르게 확인할 수 없는 트리 인스턴스 &lt;작성된 트리 소스 정의 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	해당 세션의 매핑 매개 변수 파일에 없는 매핑 매개 변수 또는 변수를 PeopleSoft 트리 이름에 입력했습니다.
사용자 응답:	세션에 대한 올바른 매핑 매개 변수 파일을 지정하십시오. PeopleSoft 트리 이름에 대해 입력한 매핑 매개 변수 또는 변수의 값이 매개 변수 파일에 포함되어 있는지 확인하십시오.
설명:	PeopleSoft 트리 이름 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 올바르지 않은 값을 매개 변수 파일에 입력했습니다.
사용자 응답:	매핑 매개 변수 파일에서 PeopleSoft 트리 이름 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 입력한 값이 유효한 데이터 유형 형식으로 되어 있는지 확인하십시오.
PR_18034	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 매핑 변수를 통한 유효 날짜를 확장하거나 올바르게 확인할 수 없는 트리 인스턴스 &lt;작성된 트리 소스 정의 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	해당 세션의 매핑 매개 변수 파일에 없는 매핑 매개 변수 또는 변수를 유효 날짜 옵션에 입력했습니다.
사용자 응답:	세션에 대한 올바른 매핑 매개 변수 파일을 지정하십시오. 유효 날짜 옵션에 대해 입력한 매핑 매개 변수 또는 변수의 값이 매개 변수 파일에 포함되어 있는지 확인하십시오.
설명:	유효 날짜 옵션 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 올바르지 않은 값을 매개 변수 파일에 입력했습니다.
사용자 응답:	매핑 매개 변수 파일에서 유효 날짜 옵션 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 입력한 값이 유효한 데이터 유형 형식으로 되어 있는지 확인하십시오.
PR_18035	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 매핑 변수를 통한 ID 설정을 확장하거나 올바르게 확인할 수 없는 트리 인스턴스 &lt;작성된 트리 소스 정의 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	해당 세션의 매핑 매개 변수 파일에 없는 매핑 매개 변수 또는 변수를 ID 설정 옵션에 입력했습니다.
사용자 응답:	세션에 대한 올바른 매핑 매개 변수 파일을 지정하십시오. ID 설정 옵션에 대해 입력한 매핑 매개 변수 또는 변수의 값이 매개 변수 파일에 포함되어 있는지 확인하십시오.
설명:	ID 설정 옵션 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 올바르지 않은 값을 매개 변수 파일에 입력했습니다.

사용자 응답:	매핑 매개 변수 파일에서 ID 설정 옵션 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 입력한 값이 유효한 데이터 유형 형식으로 되어 있는지 확인하십시오.
PR_18036	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 매핑 변수를 통한 제어 값 설정을 확장하거나 올바르게 확인할 수 없는 트리 인스턴스 &lt;작성된 트리 소스 정의 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	해당 세션의 매핑 매개 변수 파일에 없는 매핑 매개 변수 또는 변수를 제어 값 설정 옵션에 입력했습니다.
사용자 응답:	세션에 대한 올바른 매핑 매개 변수 파일을 지정하십시오. 제어 값 설정 옵션에 대해 입력한 매핑 매개 변수 또는 변수의 값이 매개 변수 파일에 포함되어 있는지 확인하십시오.
설명:	제어 값 설정 옵션 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 올바르지 않은 값을 매개 변수 파일에 입력했습니다.
사용자 응답:	매핑 매개 변수 파일에서 제어 값 설정 옵션 매핑 매개 변수 또는 변수에 대해 입력한 값이 유효한 데이터 유형 형식으로 되어 있는지 확인하십시오.
PR_18037	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 유효 날짜가 올바르지 않은 트리 인스턴스 &lt;작성된 트리 소스 정의 이름&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	매핑 디자이너에서 또는 세션 속성에서 작성된 트리 소스 정의의 유효 날짜 옵션에 올바르지 않은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	유효 날짜에 입력한 날짜가 Informatica 기본 날짜 형식인 MM/DD/YYYY HH24:MI:SS에 맞는 지 확인하십시오. MM/DD/YYYY HH24:MI:SS 형식으로 입력하십시오.
PR_18038	<b>오류: 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;의 소스를 분할하는 데 사용되는 필드가 하나 이상 삭제되었습니다. 분할 정보를 수정하려면 세션을 편집하고 저장하십시오.</b>
설명:	삭제한 응용 프로그램 소스 한정자에 포트의 파티션 키를 정의했습니다.
사용자 응답:	세션을 편집하여 응용 프로그램 소스 한정자에서 파티션 키를 제거하십시오. 그런 다음 새 파티션 정보를 세션에 저장하고 세션을 다시 실행하십시오.
PR_18040	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;: 오류! 소스에 기본 키 또는 PeopleSoft 키가 없는 경우 TO_EFFDT 필드를 예상할 수 없습니다.</b>
설명:	기본 키 또는 PeopleSoft 키가 정의되지 않은 소스에 있는 TO_EFFDT 필드를 연결하기 위해 이 응용 프로그램 소스 한정자를 정의했습니다.
사용자 응답:	소스에 있는 TO_EFFDT 필드와 응용 프로그램 소스 한정자 간의 링크를 끊으십시오.

## PWX 메시지

PWX-34000	<b>PowerExchange 태스크를 중지할 수 없습니다. iSync가 설정되지 않았습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34001	<b>스레드 모니터링 - 예외가 발생했습니다. 메시지는 "메시지"입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34002	<b>동기화 URI 설정을 위한 PowerExchange 태스크 호출 실패 - 예외가 발생했습니다. 메시지는 "메시지"입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34003	<b>PowerExchange 태스크 iSync 수신기에 연결하지 못했습니다(제한 시간 초과됨).</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34004	<b>PowerExchange 태스크 iSync 수신기에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34005	<b>PowerExchange 태스크 iSync 수신기에 메시지를 보내지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34006	<b>PowerExchange 태스크에 대한 하트비트 연결이 끊어졌습니다. 서비스를 종료하는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34007	<b>구성 옵션 옵션 또는 값 값이(가) 인식되지 않았습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34008	<b>구성 옵션을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34009	<b>PowerExchange 프로세스 프로세스을(를) 실행하지 못했습니다.</b>
설명:	구성 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	명명된 실행 파일을 현재 디렉터리 또는 경로 또는 PWX_HOME에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
PWX-34010	<b>PowerExchange 서비스 초기화에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34011	<b>PowerExchange 프로세스 프로세스을(를) 종료하는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34012	PowerExchange <b>태스크 명령 처리기에 메시지를 보내지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWX-34013	<b>사용자 <del>사용자</del>에게 권한 권한 집합이 없습니다.</b>
설명:	사용자 자격 증명이 충분치 않기 때문에 시도된 작업을 수행할 수 없습니다.
사용자 응답:	사용자에게 할당된 권한을 변경하거나 다른 사용자 이름을 사용하십시오.
PWX-34504	PowerExchange <b>태스크에 연결하는 중입니다. 약 초초 남았습니다.</b>
설명:	PowerExchange 서비스는 연결 시도를 중단하기 전에 지정된 시간(초 단위) 동안 PowerExchange 태스크에 연결하려고 계속 시도합니다.
사용자 응답:	아무 응답도 필요하지 않습니다.

## PWXCMD 메시지

PWXCMD_20000	ERROR: "error_message"
설명:	지정된 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	지정된 오류는 설명서를 참조하십시오.
PWXCMD_20001	<b>이 명령을 실행하려면 DomainName 또는 Gateway 옵션을 사용해야 합니다.</b>
설명:	명령에 -DomainName 또는 -Gateway 옵션이 포함되지 않았습니다. 이러한 옵션 중 하나 이상이 필요합니다.
사용자 응답:	명령줄에서 -DomainName 또는 -Gateway 옵션을 포함하십시오.
PWXCMD_20002	<b>노드 ["node_name"]이(가) 도메인에 없습니다.</b>
설명:	명령줄에서 -NodeName 옵션에 입력한 노드 이름이 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	올바른 노드 이름을 입력하십시오.
PWXCMD_20003	<b>서비스 ["service_name"]이(가) 수신기 서비스가 아닙니다.</b>
설명:	명령줄에서 -ServiceName 옵션에 입력한 값이 PowerExchange Listener 서비스의 이름이 아닙니다.
사용자 응답:	-ServiceName 옵션에 수신기 서비스의 이름을 지정하십시오.
PWXCMD_20004	<b>서비스 ["service_name"]이(가) 로거 서비스가 아닙니다.</b>
설명:	명령줄에서 -ServiceName 옵션에 입력한 값이 PowerExchange Logger 서비스의 이름이 아닙니다.
사용자 응답:	-ServiceName 옵션에 로거 서비스의 이름을 지정하십시오.

PWXCMD_20005	<b>서비스 ["<i>service_name</i>"]과(와) 통신하는 중 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 로그를 참조하십시오.</b>
설명:	infacmd pwx 명령을 실행하여 지정된 서비스와 통신하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 PowerExchange 로그 파일을 참조하십시오.
PWXCMD_20006	<b>서비스 ["<i>service_name</i>"]에 명령을 적용할 수 없습니다.</b>
설명:	입력한 infacmd pwx 명령은 입력한 서비스 이름에 적용되지 않습니다.
사용자 응답:	명령에 해당하는 서비스 이름을 입력하십시오.
PWXCMD_30084	<b>올바르지 않은 주소 형식입니다. 필요한 형식은 호스트:포트입니다.</b>
설명:	infacmd pwx 명령에 지정된 노드 주소의 형식이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	노드 주소를 다음 형식으로 입력하십시오. <i>host_name</i> : <i>port_number</i>
PWXCMD_30089	<b>올바르지 않은 포트 번호 [<i>port_number</i>]</b>
설명:	infacmd pwx 명령에 지정된 포트 번호가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	infacmd pwx 명령에 올바른 포트 번호를 입력하십시오.
PWXCMD_30357	<b>[<i>service_connection_error</i>](으)로 인해 피어에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 매개 변수를 사용하여 서비스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인 매개 변수가 올바른지 확인하십시오.
PWXCMD_30358	<b>도메인 [<i>domain_name</i>]에 대한 게이트웨이 연결을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	프로그램에서 도메인에 대한 연결을 설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	도메인 게이트웨이 구성이 올바른지 확인하십시오.
PWXCMD_30359	<b>[<i>connection_name</i>]에 대한 연결 정의를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	프로그램에서 연결 정의를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXCMD_30360	<b>작업 [<i>operation_name</i>]의 정의를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	PowerExchange 데이터 맵에 이 작업에 대한 테이블이 없습니다.
시스템 작업:	데이터 개체에서 작업이 제거되었습니다.
사용자 응답:	아무 응답도 필요하지 않습니다.
PWXCMD_30361	<b>필드 [<i>field_name</i>](작업 [<i>operation_name</i>])의 정의를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	PowerExchange 데이터 맵에 이 작업이 참조하는 필드가 없습니다.
시스템 작업:	작업에서 필드가 제거되었습니다.
사용자 응답:	아무 응답도 필요하지 않습니다.
PWXCMD_30362	<b>필드 [<i>field_name</i>](작업 [<i>operation_name</i>])의 정의가 일치하지 않습니다(세부 정보).</b>
설명:	PowerExchange 데이터 맵에 이 필드에 대한 유형, 전체 자릿수 또는 소수 자릿수의 다른 정의가 있습니다.



시스템 작업:	데이터 맵 정의와 일치하도록 작업의 필드가 업데이트되었습니다.
사용자 응답:	아무 응답도 필요하지 않습니다.
PWXCMD_30363	<b>일반 논리 오류: [error_message]</b>
설명:	표시된 프로그램 논리 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXCMD_30364	<b>연결 이름 인수가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	연결 이름 인수는 큰따옴표 안의 문자열이어야 합니다. 필요한 경우 문자열에 단일 와일드카드 문자를 포함할 수 있습니다. 예: <code>"conn*"</code>
사용자 응답:	연결 이름 인수를 올바른 형식으로 입력하십시오.
PWXCMD_30365	<b>데이터 개체 이름 인수가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	데이터 개체 이름 인수는 큰따옴표 안의 문자열이어야 합니다. 필요한 경우 문자열에 단일 와일드카드 문자를 포함할 수 있습니다. 예: <code>"*"</code>
사용자 응답:	데이터 개체 이름 인수를 올바른 형식으로 입력하십시오.
PWXCMD_30366	<b>스키마 이름 인수가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	스키마 이름 인수는 큰따옴표 안의 문자열이어야 합니다. 필요한 경우 문자열에 단일 와일드카드 문자를 포함할 수 있습니다. 예: <code>"*"</code>
사용자 응답:	스키마 이름 인수를 올바른 형식으로 입력하십시오.
PWXCMD_30367	<b>모델 [data_mode] - 가져오기 경고: [validation_warning]</b>
설명:	PowerExchange 데이터 맵 가져오기에서 경고 메시지가 생성되었습니다.
사용자 응답:	필요한 경우 데이터 맵을 수정하고 데이터 개체를 동기화하십시오.
PWXCMD_30368	<b>PowerExchange를 로드할 수 없습니다. PWX_HOME 환경 변수를 확인하십시오.</b>
설명:	명령줄 프로그램에서 PowerExchange를 로드할 수 없습니다. 프로그램을 사용하려면 PowerExchange를 설치하고 PWX_HOME 환경 변수를 설정해야 합니다.
사용자 응답:	PWX_HOME 환경 변수가 로컬 시스템의 PowerExchange 설치 디렉터리를 가리키는 지 확인하십시오.
PWXCMD_34024	<b>대체 값 'replace_value'이(가) 잘못되었습니다.</b>
설명:	createdatamaps 명령의 -replace 매개 변수에 대해 올바르지 않은 값이 지정되었습니다.
사용자 응답:	-replace 매개 변수에 대해 대문자 또는 소문자로 Y 또는 N을 지정하십시오.

## PWXLog 메시지

PWXLog_009	<b>PowerExchange를 로드할 수 없습니다. PWX_HOME 환경 변수가 설정되어 있는지 확인하십시오.</b>
설명:	명령을 사용하려면 PowerExchange를 설치하고 PWX_HOME 환경 변수를 설정해야 합니다.

사용자 응답:	PWX_HOME 환경 변수가 로컬 시스템의 PowerExchange 설치 디렉터리를 가리키는 지 확인하십시오.
PWXLog_34780	<b>로거 수준 'logger_level'이(가) 잘못되었습니다.</b>
설명:	createdatamaps 명령에서 자세한 표시 수준에 대해 올바르게 않은 값이 지정되어 있습니다. 사용할 수 있는 값은 DEBUG, INFO, ERROR 및 FATAL입니다. 기본값은 INFO입니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	자세한 표시 수준에 대해 유효한 값을 지정하고 명령을 다시 실행하십시오.

## PWXNative 메시지

PWXNative_001	<b>리소스 "<i>resource_name</i>"에 액세스할 수 없습니다. 오류: 오류.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXNative_002	<b>리소스 "<i>resource_name</i>"을(를) API 함수 "<i>api_function</i>"(으)로 호출하는 중 오류가 발생했습니다. 오류: "<i>error_message</i>".</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXNative_003	<b>올바르지 않은 환경 핸들입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXNative_004	<b>올바르지 않은 연결 핸들입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXNative_005	<b>올바르지 않은 문 핸들입니다.</b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXNative_006	<b><i>error_message</i></b>
설명:	내부 오류가 발생했습니다.

시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
PWXNative_007	<b>암호에 포함된 하나 이상의 문자가 PowerExchange에서 지원되지 않습니다.</b>
설명:	지정한 PowerExchange 암호에 지원되지 않는 문자가 포함되어 있습니다.
시스템 작업:	처리를 종료합니다.
사용자 응답:	명령을 다시 입력하고 유효한 암호를 지정하십시오.

## PWXPC 메시지

PowerExchange Client for PowerCenter 메시지에 대한 자세한 내용은 *PowerExchange 메시지 참조*를 참조하십시오.

## 제 17 장

# R 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [REGEX 메시지, 284](#)
- [REP 메시지, 285](#)
- [REP\\_CORE 메시지, 334](#)
- [RFC 메시지, 334](#)
- [RR 메시지, 336](#)
- [RS 메시지, 338](#)

## REGEX 메시지

REGEX_34005	<b>REG_MATCH 함수는 두 개의 인수를 가집니다.</b>
설명:	이 함수로 전달된 인수의 수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	이 함수의 구문을 확인하십시오.
REGEX_34006	<b>제목 및 패턴 인수는 문자 데이터 유형이어야 합니다.</b>
설명:	이 함수로 전달된 인수의 데이터 유형이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	인수의 데이터 유형이 문자 유형인지 확인하십시오.
REGEX_34007	<b>통합 서비스에서 패턴을 컴파일하지 못했습니다.</b>
설명:	함수에 제공된 패턴이 잘못되었기 때문에 통합 서비스에서 식을 컴파일할 수 없습니다.
사용자 응답:	함수에 제공된 패턴이 올바른지 확인하십시오.
REGEX_34008	<b>REG_EXTRACT 함수는 둘 이상의 인수를 필요로 합니다.</b>
설명:	이 함수로 전달된 인수의 수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	이 함수의 구문을 확인하십시오.
REGEX_34009	<b>REG_EXTRACT 함수는 최대 세 개의 인수를 가집니다.</b>
설명:	이 함수로 전달된 인수의 수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	이 함수의 구문을 확인하십시오.

REGEX_34010	<b>perl 호환 정규식 구문 오류로 인해 통합 서비스에서 제목의 유효성을 검사하지 못했습니다.</b>
설명:	perl 호환 정규식 구문 오류로 인해 통합 서비스에서 제목 인수의 값에 대해 유효성을 검사할 수 없습니다. 시스템 메모리가 충분하지 않은 것일 수 있습니다. 또는 제목 인수의 값에 잘못된 구문이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템의 메모리가 충분한지 확인하십시오. 식의 구문을 확인하십시오. perl 호환 정규식 구문을 사용하십시오.
REGEX_34011	<b>perl 호환 정규식 구문 오류로 인해 통합 서비스에서 하위 패턴을 추출하지 못했습니다.</b>
설명:	perl 호환 정규식 구문 오류로 인해 통합 서비스에서 하위 패턴을 추출할 수 없습니다. 시스템 메모리가 충분하지 않은 것일 수 있습니다. 또한 하위 패턴에 잘못된 구문이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템의 메모리가 충분한지 확인하십시오. 식의 구문을 확인하십시오. perl 호환 정규식 구문을 사용하십시오.
REGEX_34014	<b>REG_REPLACE 함수는 세 개 또는 네 개의 인수를 가집니다.</b>
설명:	이 함수로 전달된 인수의 수가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	이 함수의 구문을 확인하십시오.

## REP 메시지

REP_12001	<b>데이터베이스 서버에 로그인하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터베이스 서버에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
REP_12005	<b>패키지화된 SQL 스크립트 파일을 실행하기 위해 여는 중 오류가 발생했습니다. 제품이 올바르게 설치되지 않은 것 같습니다. 지원을 받으려면 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	통합 서비스가 필요한 SQL 스크립트 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	win.ini 파일에서 Informatica PowerMart 진입점에 있는 HOME 항목이 SQL 스크립트가 있는 디렉터리를 가리키는지 확인하십시오. HOME 항목이 올바른 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12014	<b>리포지토리에 액세스하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 서비스가 리포지토리에 액세스하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오. 이 오류 메시지에 앞서 REP_51056 메시지를 받았을 수 있습니다.
REP_12021	<b>&lt;글로벌 리포지토리의 PowerCenter 도메인&gt;에 있는 글로벌 리포지토리 &lt;글로벌 리포지토리 이름&gt;에서 &lt;로컬 리포지토리의 PowerCenter 도메인&gt; 도메인에 있는 로컬 리포지토리 &lt;로컬 리포지토리 이름&gt;에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 글로벌 리포지토리에서 로컬 리포지토리에 연결할 수 없었습니다.

사용자 응답:	로컬 리포지토리가 글로벌 리포지토리에 등록되어 있는지 확인하십시오. 또한 두 리포지토리에 대한 리포지토리 서비스가 실행되고 있는지 확인하십시오. 로컬 리포지토리의 연결 정보가 최신 상태인지도 확인하십시오.
REP_12022	<b>&lt;로컬 리포지토리의 PowerCenter 도메인&gt;에 있는 로컬 리포지토리 &lt;로컬 리포지토리 이름&gt;에서 &lt;글로벌 리포지토리의 PowerCenter 도메인&gt; 도메인에 있는 글로벌 리포지토리 &lt;글로벌 리포지토리 이름&gt;에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 로컬 리포지토리에서 글로벌 리포지토리에 연결할 수 없었습니다.
사용자 응답:	로컬 리포지토리가 글로벌 리포지토리에 등록되어 있는지 확인하십시오. 또한 두 리포지토리에 대한 리포지토리 서비스가 실행되고 있는지 확인하십시오. 글로벌 리포지토리의 연결 정보가 최신 상태인지도 확인하십시오.
REP_12033	<b>액세스 대상 리포지토리가 이 버전과 호환되지 않습니다.</b>
설명:	리포지토리 버전이 클라이언트 및/또는 서버 버전과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	리포지토리가 이전 버전인 경우 리포지토리를 업그레이드하십시오. 소프트웨어가 이전 버전인 경우 소프트웨어를 업그레이드하십시오.
REP_12119	<b>지정된 데이터베이스 연결에 리포지토리가 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 정보로 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
설명:	리포지토리 테이블을 보기 위한 해당 데이터베이스 권한이 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 데이터베이스 권한을 검토하도록 요청하십시오.
REP_12122	<b>이 폴더를 잠글 수 없습니다. 다시 시도하십시오.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 필요하다면 데이터베이스 설명서에서 적절한 조치를 참조하십시오.
REP_12123	<b>이 폴더를 삭제할 수 없습니다. 다시 시도하십시오.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 필요하다면 데이터베이스 설명서에서 적절한 조치를 참조하십시오.
REP_12124	<b>이 폴더를 삭제할 수 없습니다. 다른 사용자가 폴더를 사용하는 중입니다.</b>
설명:	다른 사용자가 폴더에 로그인해 있는 동안 해당 폴더를 삭제하려고 했습니다. 연결된 사용자가 없는 경우에도 잔여 잠금이 폴더에 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	모든 사용자에게 클라이언트 도구를 모두 닫도록 요청하십시오. Repository Manager를 사용하여 잠금을 확인하십시오. 필요하다면 이전 잠금을 제거하십시오. 그런 다음, 작업을 다시 수행하십시오.
	<b>경고:</b> 올바른 잠금을 제거하면 리포지토리 일관성 오류가 발생할 수 있습니다.
REP_12164	<b>도메인 관련 오류: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 요청된 작업을 완료할 수 없습니다.

사용자 응답:	오류 설명을 읽고 필요에 따라 도메인 연결을 변경하십시오. 자세한 내용은 오류 코드에 대한 원인 및 조치를 확인하십시오.
REP_12225	<b>입력한 값은 메모리 특성에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	메모리 특성의 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	올바른 값을 입력하십시오. 이 값은 음수가 아닌 정수여야 하고 정수 뒤에는 KB, MB 또는 GB가 와야 합니다. 또는 auto를 입력하여 통합 서비스가 런타임에 값을 결정하도록 할 수 있습니다.
REP_12233	<b>증분 범위는 2147483647보다 작거나 같아야 합니다.</b>
설명:	시퀀스 생성기 변환 속성인 증분 범위의 값이 정수 데이터 유형의 최대값보다 큼니다.
사용자 응답:	증분 범위의 값을 정수 데이터 유형의 최대값보다 작거나 같게 설정하십시오.
REP_12325	<b>내부 오류입니다. 연결 콜백이 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12326	<b>원격 리포지토리에 대한 연결 정보를 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	다른 리포지토리에 연결하는 데 필요한 구성 매개 변수가 글로벌 리포지토리에서 누락되었습니다.
사용자 응답:	등록된 리포지토리에 연결하고 구성 매개 변수를 수정하십시오.
REP_12327	<b>내부 오류입니다. 연결 콜백에서 오류가 반환되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12328	<b>이 위치에 있는 리포지토리의 이름이 다릅니다.</b>
설명:	데이터베이스 연결 또는 입력된 리포지토리 이름이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	상태 표시줄에 올바른 리포지토리 이름이 표시됩니다. 부정확한 정보를 수정하십시오.
설명:	네트워크에 있는 리포지토리에 연결하려고 시도했지만, 연결 프로세스 중에 네트워크 오류가 있었습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 클라이언트 및 리포지토리가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 리포지토리에 다시 연결할 때 리포지토리의 호스트 이름 및 포트 번호를 리포지토리에 연결 대화 상자에 입력하십시오.
REP_12330	<b>리포지토리 정보를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 보고되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12332	<b>리포지토리 개체 정보를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	메모리가 적거나 부족합니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 이 문제가 지속되면 시스템에 RAM을 추가해야 할 수도 있습니다.

설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 보고되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12333	<b>두 개 이상의 GDR을 찾았습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 일관되지 않은 리포지토리 정보를 찾았습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12334	<b>리포지토리 이름이 일치하지 않습니다.</b>
설명:	글로벌 리포지토리와 이 리포지토리에 등록된 리포지토리의 이름이 동일합니다.
사용자 응답:	로컬 리포지토리를 등록 해제하십시오. 다른 위치에 새 이름으로 복사한 후에 해당 리포지토리를 다시 등록하십시오.
REP_12335	<b>현재 리포지토리는 GDR이 아닙니다.</b>
설명:	글로벌 리포지토리에 연결되지 않은 상태에서 리포지토리 등록 같은 글로벌 리포지토리 작업을 시도했습니다.
사용자 응답:	필요하면 리포지토리를 글로벌 리포지토리로 승격시키십시오.  <b>경고:</b> 리포지토리가 글로벌 리포지토리가 된 후에는 해당 리포지토리를 로컬 리포지토리로 변경할 수 없습니다.
REP_12336	<b>이 리포지토리는 GDR &lt;글로벌 리포지토리 이름&gt;에 이미 등록되어 있습니다.</b>
설명:	다른 글로벌 리포지토리에 등록되어 있는 리포지토리를 글로벌 리포지토리에 등록하려고 했습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 새 글로벌 리포지토리에 등록해야 하는 경우에는 원래 글로벌 리포지토리에서 해당 리포지토리를 등록 해제하십시오. 새 글로벌 리포지토리에 등록하십시오.
REP_12337	<b>로컬 리포지토리가 아닙니다.</b>
설명:	종속적인 리포지토리를 글로벌 리포지토리에 등록하려고 했습니다. 독립적인 리포지토리만 글로벌 리포지토리에 등록될 수 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 새 글로벌 리포지토리에 등록해야 하는 경우에는 원래 글로벌 리포지토리에서 해당 리포지토리를 등록 해제하십시오. 그런 다음, 새 글로벌 리포지토리에 등록하십시오.
REP_12338	<b>이 이름을 사용하는 리포지토리가 이미 등록되었습니다.</b>
설명:	동일한 이름의 로컬 리포지토리가 글로벌 리포지토리에 있는 상태에서 같은 이름으로 로컬 리포지토리를 등록하려고 했습니다.
사용자 응답:	해당 리포지토리를 등록 해제하십시오. 리포지토리를 다른 위치에 새 이름으로 복사한 후에 해당 리포지토리를 다시 등록하십시오.
REP_12339	<b>내부 오류입니다. 새 리포지토리 ID를 할당하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 보고되지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



REP_12340	<b>원격 리포지토리를 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 보고되지 않으면 <b>Informatica</b> 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12341	<b>GDR을 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	서버 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 보고되지 않으면 <b>Informatica</b> 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
설명:	로컬 리포지토리의 리포지토리 서비스가 실행되는 노드에서 리포지토리 서비스의 해당 서비스 버전을 실행하도록 구성되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스의 해당 서비스 버전을 실행하도록 구성된 노드에서 로컬 리포지토리의 리포지토리 서비스가 실행되도록 구성하십시오.
REP_12342	<b>선택한 리포지토리가 현재 글로벌 리포지토리에 등록되어 있지 않습니다.</b>
설명:	현재 글로벌 리포지토리에 등록되지 않은 리포지토리를 등록 해제하려고 했습니다.
사용자 응답:	글로벌 리포지토리에 등록된 리포지토리만 등록 해제할 수 있습니다.
REP_12346	<b>메모리 할당에 실패했습니다.</b>
설명:	메모리 할당이 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	불필요한 응용 프로그램을 모두 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 이 문제가 지속되면 시스템에 RAM을 추가해야 할 수도 있습니다.
REP_12347	<b>리포지토리에서 연결 정보를 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 등록 과정에서 연결 정보를 업데이트하는 중에 또는 연결 정보를 편집하는 중에 데이터베이스 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 이벤트 또는 오류 로그에서 관련된 데이터베이스 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 보고되지 않으면 <b>Informatica</b> 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12352	<b>현재 사용자에게는 이 작업을 수행할 권한이 없습니다.</b>
설명:	적합한 권한이 없는 상태에서 작업을 수행하려고 했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 권한을 검토하도록 요청하십시오.
REP_12355	<b>개체 &lt;개체 이름&gt;은(는) 읽은 후에 수정되었습니다.</b>
설명:	사용자에 의해 열린 후에 다른 사용자가 수정하고 저장한 리포지토리 개체를 편집하려고 했습니다.
사용자 응답:	편집된 개체를 보려면 해당 개체를 닫고 다시 여십시오.
REP_12357	<b>개체 &lt;개체 이름&gt;이(가) &lt;사용자 이름&gt;에 의해 이미 잠겨 있습니다. 잠금을 다시 가져오시겠습니까?</b>
설명:	사용자 이름에 의해 잠겨 있는 개체를 편집하려고 했습니다. 다른 사람이 사용자 이름 및 암호를 사용하여 이 개체에 액세스했거나, 개체에 대해 작업을 수행할 때 클라이언트가 종료되었습니다.

사용자 응답:	<p>다른 사람이 사용자 이름 및 암호를 사용하고 있으면 아니요를 클릭한 후, 다른 사람에게 개체를 달고 로그아웃하도록 요청하십시오. 개체에 대해 작업을 수행하는 중에 PowerCenter 클라이언트가 종료되었고 다른 사람이 개체를 열지 않은 것이 확실하면 예를 클릭하십시오.</p> <p><b>경고:</b> 다른 사람이 개체에 대해 작업을 수행하는 중에 예를 선택하면 리포지토리가 영구적으로 손상될 수 있습니다.</p>
REP_12363	<p><b>경고:</b> Teradata 리포지토리에 올바른 인덱스가 작성되었는지를 확인할 수 없습니다. 리포지토리를 백업했는지 확인한 다음 업그레이드한 후 복원하십시오.</p>
설명:	리포지토리를 시작하는 데이터베이스 사용자에게 Teradata 사전을 쿼리할 사용 권한이 없습니다. 리포지토리 서비스는 Teradata 리포지토리 테이블에 올바른 기본 인덱스가 있는지 확인하기 위해 Teradata 사전을 쿼리해야 합니다.
사용자 응답:	Teradata 리포지토리를 업그레이드한 후에는 리포지토리를 백업하고 복원한 이후에 해당 리포지토리를 시작하십시오. 이렇게 하면 리포지토리 서비스에서 리포지토리 테이블의 새 기본 인덱스를 작성하게 됩니다. Teradata 리포지토리를 시작하려면 먼저 해당 리포지토리를 백업하고 복원해야 합니다.
REP_12364	<p><b>Teradata 업그레이드 프로세스를 완료하려면 리포지토리(repository_name)의 백업을 가져온 다음 기존 리포지토리를 삭제하고 백업 파일에서 복원하십시오. 그런 다음 리포지토리를 시작하십시오.</b></p>
설명:	Teradata 리포지토리를 업그레이드한 후에 리포지토리 백업 및 복원 없이 해당 리포지토리를 시작하려고 했습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 백업하고 복원하십시오. 이렇게 하면 리포지토리 서비스에서 리포지토리 테이블의 기본 인덱스를 작성하게 됩니다. 리포지토리를 시작하려면 먼저 해당 리포지토리를 백업하고 복원해야 합니다.
REP_12370	<p><b>리포지토리 버전이 이 릴리스의 제품과 호환되지 않습니다. 리포지토리 버전은 &lt;버전&gt;이지만 제품에는 &lt;버전&gt;이(가) 필요합니다. 리포지토리를 업그레이드해야 합니다.</b></p>
설명:	리포지토리는 제품에 필요한 현재 버전으로 업그레이드되어야 합니다.
사용자 응답:	Administrator 도구를 사용하여 리포지토리를 업그레이드하십시오.
REP_12371	<p><b>리포지토리 버전이 이 릴리스의 제품과 호환되지 않습니다. 리포지토리 버전은 &lt;버전&gt;이지만 제품에는 &lt;버전&gt;이(가) 필요합니다. 제품 업그레이드가 필요합니다.</b></p>
설명:	리포지토리가 제품의 더 최근 버전으로 업그레이드되었습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 클라이언트, 리포지토리 서비스 및 통합 서비스를 업그레이드하십시오.
REP_12372	<p><b>이 릴리스의 제품에 필요한 것보다 더 최신 버전의 데이터가 리포지토리에 있습니다. 리포지토리 데이터 버전은 &lt;버전&gt;이지만 제품에는 &lt;버전&gt;이(가) 필요합니다. 제품 업그레이드가 필요할 수 있습니다.</b></p>
설명:	리포지토리가 제품의 더 최근 버전으로 업그레이드되었습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 클라이언트, 리포지토리 서비스 및 통합 서비스를 업그레이드하십시오.
REP_12373	<p><b>리포지토리에 있는 데이터가 이 릴리스의 제품에 사용하기에 너무 오래되었을 수 있습니다. 리포지토리 데이터 버전은 &lt;버전&gt;이지만 제품에는 &lt;버전&gt;이(가) 필요합니다. 리포지토리 데이터 업그레이드가 필요할 수 있습니다.</b></p>
설명:	리포지토리는 제품에 필요한 현재 버전으로 업그레이드되어야 합니다.
사용자 응답:	Administrator 도구를 사용하여 리포지토리를 업그레이드하십시오.

REP_12381	<b>필요한 개체를 찾을 수 없어 작업을 수행할 수 없습니다. 리포지토리를 확인하십시오.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12382	<b>리포지토리에서 개체 정보를 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다. 행이 업데이트되지 않았거나 두 개 이상의 행이 업데이트되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12386	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 사용할 수 있는 데이터베이스 개체가 없습니다. 요청된 데이터베이스에서 리포지토리가 지원되지 않거나 해당 데이터베이스 드라이버를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	구성 파일에 지정된 데이터베이스 유형에서 리포지토리가 지원되지 않습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 설정을 점검하고 리포지토리의 데이터베이스 유형을 수정하십시오.
REP_12387	<b>&lt;개체 유형&gt; &lt;개체 이름&gt;에 대한 &lt;저장/가져오기&gt; 잠금을 얻으려는 시도가 다음과 같은 충돌하는 잠금으로 인해 시간 초과되었습니다. &lt;응용 프로그램&gt;을(를) 실행하는 컴퓨터 &lt;호스트 이름&gt;의 사용자 &lt;사용자 이름&gt;이(가) &lt;개체 유형&gt; &lt;개체 이름&gt;에 대한 &lt;저장/가져오기&gt; 잠금을 &lt;시간&gt;에 얻었습니다. 다시 시도하십시오.</b>
설명:	리포지토리 개체를 액세스하거나 저장하려고 시도했지만 이러한 태스크를 수행할 수 있도록 하는 데 필요한 가져오기 또는 저장 잠금을 리포지토리에서 작성할 수 없습니다. 이 오류는 다른 사용자가 개체를 잠갔기 때문에 발생했습니다.
사용자 응답:	작업을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 제공된 정보를 사용하여 목록에 나열된 사용자가 개체에 액세스하는지 확인하십시오. 개체가 사용되거나 액세스되지 않는 것을 확인할 수 있으면 필요에 따라 관리자에게 개체를 잠금 해제하도록 요청하십시오.
REP_12389	<b>데이터베이스 연결 속성 &lt;번호&gt;을(를) 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 연결이 필요한 데이터베이스 연결 매개 변수를 설정하지 못했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 데이터베이스 서버가 활성화되어 실행되고 있는지 확인하십시오. 데이터베이스에 문제가 없으면 리포지토리에 대한 연결을 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12390	<b>매핑 &lt;매핑 이름&gt;에는 존재하지 않는 포트를 가리키는 종속성이 포함되어 있습니다. 매핑이 올바르지 않은 것으로 간주됩니다.</b>
설명:	맷렛을 사용하는 세션을 시작했으며, 매핑에 대한 정보가 리포지토리에서 일관되지 않습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 매핑을 열고 매핑의 유효성을 검사한 후 매핑을 다시 저장하십시오. 문제가 지속되면 매핑에 의해 사용되는 맷렛에 일관성 오류가 있는 것입니다. 맷렛을 열고 유효성을 검사한 후에 저장하십시오. 그런 다음 매핑의 유효성을 검사하고 매핑을 다시 저장하십시오.
REP_12392	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 대해 GID 작성이 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 하드웨어 오류가 원인일 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

REP_12403	<b>로컬 정보를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리가 pmlocale.bin 파일을 찾거나 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	pmlocale.bin 파일이 설치 디렉터리에 있고 디스크 오류로 인해 손상되지 않았는지 확인하십시오.
REP_12404	<b>내부 시퀀스 생성기 &lt;시퀀스 이름&gt;에 새 ID를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류가 발생하여 내부 ID 생성에 실패했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 데이터베이스 오류가 발생한 경우, 데이터베이스 문제를 해결한 후에 다시 시도하십시오.
설명:	리포지토리에 일관되지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12405	<b>새 ID를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류가 발생하여 내부 ID 생성에 실패했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 데이터베이스 오류가 발생한 경우, 데이터베이스 문제를 해결한 후에 다시 시도하십시오.
설명:	리포지토리에 일관되지 않은 데이터가 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12415	<b>이 폴더에 있는 개체의 마지막 저장 시간을 비교하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 서버가 시간을 제공할 수 없거나 올바르게 실행되고 있지 않습니다. 이전에 데이터베이스에 있었던 문제로 인해 약간의 데이터 일관성 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	작업을 다시 시도하십시오. 데이터베이스 서버 로그에서 문제의 가능한 원인을 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 없으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12416	<b>공유 폴더의 배포 시간을 비교하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 서버가 시간을 제공할 수 없거나 올바르게 실행되고 있지 않습니다. 이전에 데이터베이스에 있었던 문제로 인해 약간의 데이터 일관성 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	작업을 다시 시도하십시오. 데이터베이스 서버 로그에서 문제의 가능한 원인을 확인하십시오. 데이터베이스 오류가 없으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12422	<b>GDR에 연결할 수 없습니다!</b>
설명:	글로벌 리포지토리를 호스팅하는 데이터베이스를 사용할 수 없거나 글로벌 리포지토리의 연결 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	모든 클라이언트 시스템에서 연결 정보가 동일한지 확인하십시오. 연결이 보조 연결이면 로컬 리포지토리가 등록된 후에 글로벌 리포지토리의 연결 정보가 변경되지 않았는지 확인하십시오. 글로벌 리포지토리를 다른 리포지토리 서비스로 이동하거나 글로벌 리포지토리의 구성 정보를 편집한 경우, 연결 정보가 변경되었을 수 있습니다. 리포지토리 도메인에서 연결 정보를 업데이트하려면 글로벌 리포지토리의 연결 정보를 로컬 리포지토리로 전파하십시오.
REP_12449	<b>내부 오류입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

REP_12450	<b>출력 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리를 백업하려고 시도했지만 Repository Manager가 백업 파일을 작성할 수 없었습니다. 하드 디스크가 가득 찼거나 손상되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	디스크 공간이 충분하고 하드 디스크에 문제가 없는지 확인하십시오.
REP_12452	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 기록하지 못했습니다!</b>
설명:	리포지토리를 백업하려고 시도했지만 Administrator 도구가 백업 파일에 쓸 수 없었습니다. 하드 디스크가 가득 찼거나 손상되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	충분한 디스크 공간이 있고 하드 디스크에 문제가 없는지 확인하십시오.
REP_12454	<b>입력 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열 수 없습니다!</b>
설명:	리포지토리를 복원하려고 시도했지만 리포지토리 서비스가 백업 파일에서 읽을 수 없었습니다. 백업 파일이 손상되었거나 하드 디스크에 잘못된 섹터가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	하드 디스크에 문제가 있는지 확인하십시오. 이전 백업으로부터 백업 파일을 복원해야 할 수도 있습니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12456	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에서 읽지 못했습니다!</b>
설명:	리포지토리를 복원하려고 시도했지만 리포지토리 서비스가 백업 파일에서 읽을 수 없었습니다. 백업 파일이 손상되었거나 하드 디스크에 잘못된 섹터가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	하드 디스크에 문제가 있는지 확인하십시오. 이전 백업으로부터 백업 파일을 복원해야 할 수도 있습니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12457	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 예기치 않은 데이터가 있습니다!</b>
설명:	리포지토리 백업 파일에 데이터 일관성 오류가 있습니다.
사용자 응답:	하드 디스크에 문제가 있는지 확인하십시오. 이전 백업으로부터 백업 파일을 복원해야 할 수도 있습니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12466	<b>리포지토리 개체 정보를 삽입하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 작성 또는 업그레이드에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결한 후에 리포지토리 작성 또는 업그레이드를 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12467	<b>리포지토리 개체 특성 정보를 삽입하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 작성 또는 업그레이드에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결한 후에 리포지토리 작성 또는 업그레이드를 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12468	<b>서버 로컬 정보를 삽입하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 작성 또는 업그레이드에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결한 후에 리포지토리 작성 또는 업그레이드를 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

REP_12469	<b>개체 트리를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리가 올바르게 작성되거나 업그레이드되거나 복원되지 않았습니다. 사용 중인 리포지토리에서 문제가 발생하면 데이터베이스에 일관성 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12470	<b>리포지토리 정보를 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 작성 또는 업그레이드에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결한 후에 리포지토리 작성 또는 업그레이드를 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12471	<b>첫 번째 사용자를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 작성에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결한 후에 리포지토리를 다시 작성해 보십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12477	<b>이 리포지토리에는 현재 사용 중인 폴더가 포함되어 있습니다. 사용 중인 리포지토리는 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	다른 사용자가 리포지토리에 로그인해 있는 동안 해당 리포지토리를 삭제하려고 했습니다. 연결된 사용자가 없는 경우에도 잔여 잠금이 리포지토리에 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	모든 사용자에게 클라이언트 도구를 모두 닫도록 요청하십시오. Repository Manager를 사용하여 잠금을 확인하십시오. 필요하면 이전 잠금을 제거하십시오. 그런 다음, 작업을 다시 수행하십시오.  <b>경고:</b> 올바른 잠금을 제거하면 리포지토리 일관성 오류가 발생할 수 있습니다.
REP_12488	<b>새 내부 시퀀스 생성기를 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 오류로 인해 리포지토리 작성 또는 업그레이드에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결한 후에 리포지토리 작성 또는 업그레이드를 시도하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12492	<b>이 리포지토리에는 현재 사용 중인 폴더가 포함되어 있습니다. 폴더를 사용 중인 경우 리포지토리를 업그레이드할 수 없습니다.</b>
설명:	다른 사용자가 리포지토리에 로그인해 있는 상태에서 해당 리포지토리를 업그레이드하려고 했습니다. 연결된 사용자가 없으면 잔여 잠금이 리포지토리에 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	모든 사용자에게 클라이언트 도구를 모두 닫도록 요청하십시오. Repository Manager를 사용하여 잠금을 확인하십시오. 필요하면 이전 잠금을 제거하십시오. 그런 다음, 작업을 다시 수행하십시오.  <b>경고:</b> 올바른 잠금을 제거하면 리포지토리 일관성 오류가 발생할 수 있습니다.
REP_12494	<b>리포지토리가 이 소프트웨어 릴리스에서 지원되는 것보다 더 최신 버전입니다. 업그레이드를 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	제품 버전이 리포지토리 버전보다 이전 버전입니다.
사용자 응답:	리포지토리에 있는 이전 잠금을 모두 해제하십시오. PowerCenter 클라이언트를 최신 버전으로 업그레이드한 후, 리포지토리를 업그레이드하십시오.

REP_12496	<b>이 리포지토리는 너무 오래되어 업그레이드할 수 없습니다.</b>
설명:	Repository Manager의 더 최근 릴리스를 사용하여 리포지토리를 업그레이드하려고 했지만, Repository Manager에서 해당 리포지토리 버전의 업그레이드를 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12505	<b>스크립트 파일 &lt;파일 이름&gt;.sql 실행하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	스크립트에서 데이터베이스 오류 또는 문제가 발생했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류를 해결하고 작업을 다시 시도하십시오. 데이터베이스 오류가 없으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12581	<b>패키지화된 SQL 스크립트 파일을 실행하기 위해 여는 중 오류가 발생했습니다. 제품이 올바르게 설치되지 않은 것 같습니다. 지원을 받으려면 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	스크립트 파일을 PowerCenter 클라이언트 설치 디렉터리에서 찾을 수 없거나 해당 파일이 손상되었습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 클라이언트를 다시 설치하여 올바른 스크립트를 얻으십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12589	<b>잠금에서 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류 또는 리포지토리의 일관되지 않은 데이터로 인해 내부 오류가 발생했습니다. 이 오류에는 더 자세한 설명을 포함하는 오류 메시지 또는 데이터베이스 오류 메시지가 수반될 수 있습니다.
사용자 응답:	작업을 중단하고 다시 시도하십시오. 문제가 지속되고 데이터베이스 오류는 없는 경우, Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12590	<b>GDR에서 &lt;리포지토리 이름&gt;.sql 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리를 등록하거나 등록 해제하는 중에 데이터베이스 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류가 발생한 경우, 데이터베이스 오류를 해결한 후에 다시 시도하십시오. 그렇지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12591	<b>GDR에서 &lt;리포지토리 이름&gt;.sql 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다. 리포지토리 상태가 일관되지 않을 수 있습니다.</b>
설명:	리포지토리를 등록하거나 등록 해제하려고 시도했을 때 리포지토리 데이터베이스 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 데이터베이스 오류가 발생한 경우, 데이터베이스 오류를 해결한 후에 다시 시도하십시오. 이러한 작업이 성공적이면 리포지토리의 일관성 오류가 해결됩니다. 그렇지 않으면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12651	<b>메모리 할당에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스 시스템의 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	가상 메모리를 늘리거나 다른 응용 프로그램을 닫으십시오.
REP_12654	<b>암호가 너무 깁니다.</b>
설명:	76자 제한을 넘는 암호를 입력했습니다.
사용자 응답:	더 짧은 암호를 사용하십시오.

REP_12678	<b>어떤 이유에서 글로벌 DataMart 리포지토리에 대한 연결을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	바로 가기를 가져오려고 하는 중에 글로벌 리포지토리 연결이 실패했습니다. 글로벌 리포지토리의 연결 정보가 변경되었거나 리포지토리 데이터베이스 서버가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 자세한 내용을 확인하고 문제를 해결하십시오. 연결 정보가 변경된 경우 Administrator 도구에서 연결 정보를 업데이트하십시오.
REP_12708	<b>메모리를 할당할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스 시스템의 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	가상 메모리를 늘리거나 다른 응용 프로그램을 닫으십시오.
REP_12709	<b>이 소스의 데이터베이스 유형을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_12734	<b>소스 데이터베이스 &lt;소스 데이터베이스 연결&gt;과(와) 통합 서비스 &lt;통합 서비스 이름&gt;의 코드 페이지가 호환되지 않습니다. 단방향 호환성이 필요합니다.</b>
설명:	유효성 검사 오류가 발생했습니다. 소스 데이터베이스 연결의 코드 페이지가 통합 서비스 코드 페이지의 하위 집합이 아닙니다. 이로 인해 통합 서비스가 유니코드 데이터 이동 모드로 실행될 때 세션이 실패하게 됩니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되면 이 경고를 무시할 수 있습니다. 통합 서비스가 유니코드 모드로 실행되는 경우에는 다음 작업 중 하나를 통해 문제를 해결하십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세션에 대해 다른 소스 데이터베이스 연결을 선택하십시오.</li> <li>• 워크플로우를 실행할 다른 통합 서비스를 선택하십시오.</li> <li>• 소스 데이터베이스 연결에 대해 구성된 코드 페이지를 수정하십시오.</li> <li>• 통합 서비스에 대해 등록된 코드 페이지를 수정하십시오.</li> </ul>
REP_12735	<b>소스 파일 &lt;파일 이름&gt;과(와) 통합 서비스 &lt;통합 서비스 이름&gt;의 코드 페이지가 호환되지 않습니다. 단방향 호환성이 필요합니다.</b>
설명:	유효성 검사 오류가 발생했습니다. 소스 파일의 코드 페이지가 통합 서비스 코드 페이지의 하위 집합이 아닙니다. 이로 인해 통합 서비스가 유니코드 데이터 이동 모드로 실행될 때 세션이 실패하게 됩니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되면 이 경고를 무시할 수 있습니다. 통합 서비스가 유니코드 모드로 실행되는 경우에는 다음 작업 중 하나를 통해 문제를 해결하십시오. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세션에 대해 다른 소스 파일 및 코드 페이지를 선택하십시오.</li> <li>• 워크플로우를 실행할 다른 통합 서비스를 선택하십시오.</li> <li>• 통합 서비스에 대해 등록된 코드 페이지를 수정하십시오.</li> </ul>
REP_12736	<b>데이터베이스 &lt;데이터베이스 이름&gt;과(와) 통합 서비스 &lt;통합 서비스 이름&gt;의 코드 페이지가 호환되지 않습니다.</b>
설명:	유효성 검사 오류가 발생했습니다. 세션에 조회 또는 저장 프로시저 변환이 포함되어 있고 조회 또는 저장 프로시저 데이터베이스의 코드 페이지가 통합 서비스 코드 페이지와 호환되지 않습니다. 이로 인해 통합 서비스가 유니코드 데이터 이동 모드로 실행될 때 세션이 실패하게 됩니다.



사용자 응답:	<p>통합 서비스가 ASCII 모드로 실행되면 이 경고를 무시할 수 있습니다. 통합 서비스가 유니코드 모드로 실행되는 경우에는 다음 작업 중 하나를 통해 문제를 해결하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 워크플로우를 실행할 다른 통합 서비스를 선택하십시오.</li> <li>• 워크플로우 관리자에서 데이터베이스에 대해 구성된 코드 페이지를 수정하십시오.</li> <li>• 세션 속성에서 다른 조회 또는 저장 프로시저 데이터베이스를 선택하십시오.</li> <li>• 통합 서비스에 대해 등록한 코드 페이지를 수정하십시오.</li> </ul>
REP_12773	<b>글로벌 리포지토리 코드 페이지(&lt;코드 페이지 이름&gt;)가 선택된 코드 페이지(&lt;코드 페이지 이름&gt;)와 호환되지 않습니다.</b>
설명:	로컬 리포지토리를 업그레이드하는 중에는 로컬 리포지토리 코드 페이지가 글로벌 리포지토리 코드 페이지의 상위 집합이어야 합니다.
사용자 응답:	적합한 코드 페이지를 선택하십시오.
REP_12782	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;의 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;이(가) &lt;PowerCenter 클라이언트&gt;의 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;과(와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 코드 페이지는 연결하려고 하는 리포지토리의 코드 페이지와 호환되지 않습니다. PowerCenter 클라이언트와 리포지토리의 코드 페이지는 호환되어야 합니다. 또한 이 둘의 코드 페이지가 통합 서비스 코드 페이지와 호환되어야 합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 클라이언트의 코드 페이지를 리포지토리 코드 페이지와 호환되는 코드 페이지로 변경하십시오. 또는 리포지토리 코드 페이지를 변경해야 하는 경우에는 해당 리포지토리를 새 위치로 복사하거나 백업한 후에 복원할 수 있습니다. 두 가지 작업 중 어느 것을 수행하든지 리포지토리에 대해 다른 코드 페이지를 구성할 수 있습니다.
REP_12934	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;에 대한 정보를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	함께 표시되는 데이터베이스 오류 메시지를 읽고 더 자세한 내용을 확인하십시오.
설명:	PowerCenter 클라이언트를 실행하는 컴퓨터의 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	다른 응용 프로그램을 닫으십시오.
REP_12950	<b>조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에 잘못된 조회 조건이 있습니다. 조회 테이블 열 &lt;열 이름&gt;과(와) 변환 포트 &lt;포트 이름&gt;이(가) 동일합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 조회 조건에 대해 잘못된 식 값을 입력했습니다. 조회 테이블 열이 변환 포트와 동일합니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 조회 테이블 열이 변환 포트와 다르도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_12951	<b>조회 조건이 올바르지 않습니다. 조회 테이블 열 &lt;열 이름&gt;과(와) 변환 포트 &lt;포트 이름&gt;이(가) 동일합니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 조회 조건에 대해 잘못된 식 값을 입력했습니다. 조회 테이블 열이 변환 포트와 동일합니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 조회 테이블 열이 변환 포트와 다르도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_12952	<b>조이너 변환 &lt;변환 이름&gt;에 잘못된 조이너 조건이 있습니다. 마스터 &lt;포트 이름&gt;과(와) 세부 &lt;포트 이름&gt;이(가) 동일합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 조인 조건에 대해 잘못된 식 값을 입력했습니다. 마스터 포트가 세부 포트와 같습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 마스터 포트가 세부 포트와 다르도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_12953	<b>조이너 조건이 올바르지 않습니다. 마스터 &lt;포트 이름&gt;과(와) 세부 &lt;포트 이름&gt;이(가) 동일합니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	조인 조건에 대해 잘못된 식 값을 입력했습니다. 마스터 포트가 세부 포트와 같습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 마스터 포트가 세부 포트와 다르도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_12954	<b>경고: 저장 프로시저 유형 특성을 일반으로 설정할 때 저장 프로시저 변환 &lt;변환 이름&gt;의 호출 텍스트 특성에 비어 있지 않은 값이 있었습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 저장 프로시저 유형 특성을 일반으로 정의할 때 저장 프로시저의 호출 텍스트 특성에 값이 포함되어 있었습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 저장 프로시저 유형 특성을 일반으로 정의할 때 호출 텍스트 특성 값이 비어 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_12955	<b>경고: 저장 프로시저 유형 특성을 일반으로 설정할 때 저장 프로시저 변환의 호출 텍스트 특성에 비어 있지 않은 값이 있었습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 저장 프로시저 유형 특성을 일반으로 정의할 때 호출 텍스트 특성에 값이 포함되어 있었습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 저장 프로시저 유형 특성을 일반으로 정의할 때 호출 텍스트 특성 값이 비어 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_12975	<b>대상 리포지토리에서 &lt;연결 문자열&gt;에 대해 선택할 기존 MQ 연결이 없습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 정의된 대기열 연결이 없는 대상 리포지토리로 WebSphere MQ 세션을 복사하려고 했습니다.
사용자 응답:	대상 리포지토리에 대기열 연결을 하나 이상 작성하십시오.
REP_12991	<b>호스트 &lt;호스트 이름&gt;에 있는 &lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리 에이전트에 연결하지 못했습니다(포트 번호: &lt;포트 번호&gt;). 시스템 오류 메시지: &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	리포지토리 클라이언트가 리포지토리 에이전트 프로세스에 연결할 수 없습니다. 리포지토리 에이전트 호스트 이름 또는 포트 번호가 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리 클라이언트 연결 정보에 지정된 호스트 이름 및 포트 번호가 리포지토리 에이전트 구성에 지정된 정보와 동일합니다.
REP_12994	<b>서버 시스템 오류(오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;): &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	리포지토리 서비스 시스템에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Windows에 있는 리포지토리 서비스의 경우, 시스템 이벤트 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오. Windows 도움말을 참조하고 지정된 시스템 오류 번호를 조회하십시오.  UNIX에 있는 리포지토리 서비스의 경우, /usr/include/sys/errno.h 파일에서 오류를 찾으십시오. 오류에 대한 설명은 UNIX 설명서를 참조하십시오.

REP_12995	<b>통합 서비스를 종료하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 종료되지 않았습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오.
REP_12996	<b>분류기 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 키가 선택되지 않았습니다.</b>
설명:	분류기 변환에 대해 정렬 키를 구성하지 않았습니다.
사용자 응답:	분류기 변환을 편집하고 정렬 키로 사용할 포트를 하나 이상 선택하십시오.
REP_12999	<b>분류기 변환에 대한 키가 선택되지 않았습니다. 이 변환은 올바르지 않습니다.</b>
설명:	분류기 변환에 대해 정렬 키를 구성하지 않았습니다.
사용자 응답:	분류기 변환을 편집하고 정렬 키로 사용할 포트를 하나 이상 선택하십시오.
REP_22674	<b>사용자 지정 변환 &lt;변환 이름&gt;의 클래스 이름에 ASCII가 아닌 문자가 있습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 클래스 이름에 7비트 ASCII가 아닌 문자가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	변환 속성을 편집하고 클래스 이름으로 7비트 ASCII 문자를 입력하십시오.
REP_32000	<b>오류: &lt;소스&gt;의 DSQ 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	해당 소스와 연관된 소스 한정자 변환이 XML 파일에서 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 소스 한정자 변환에 대한 올바른 항목이 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32001	<b>오류: 소스 참조: &lt;소스&gt; DBD: DSQ &lt;소스 한정자 이름&gt;의 &lt;소스&gt;를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 소스 한정자 변환과 연관된 소스가 XML 파일에서 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 지정된 소스 한정자 변환에 대한 올바른 소스가 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32002	<b>오류: 순서가 &lt;숫자&gt;인 두 개 이상의 그룹이 &lt;그룹&gt;에 있습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 특정 소스, 대상 또는 변환에 대해 순서가 동일한 그룹이 둘 이상 지정되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 지정된 해당 소스, 대상 또는 변환에 대해 GROUP 노드 아래에 있는 ORDER 항목을 확인하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32003	<b>오류: 필드 순서가 그룹 순서와 일치하지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 필드 순서가 그룹 순서와 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 필드 순서가 그룹 순서와 일치되도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32004	<b>오류: 변환 유형 &lt;유형&gt;은(는) 변환 &lt;변환 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 TRANSFORMATION 요소의 TYPE 특성을 잘못된 값으로 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하고 TYPE 특성에 대해 올바른 변환 유형을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32007	<b>바로 가기 개체에서 참조하는 폴더가 없습니다. 개체가 현재 폴더에서 작성됩니다.</b>
설명:	개체에 대한 바로 가기에 폴더 정보가 포함되어 있지 않습니다. 폴더 이름을 변경했거나 폴더를 삭제했을 수 있습니다.
사용자 응답:	대상 리포지토리에 폴더를 복원하십시오. 그렇지 않으면 XML 파일의 메타데이터에 의해 정의된 대로 바로 가기가 참조하는 실제 개체로 개체를 현재 폴더 아래에 가져오게 됩니다.
REP_32010	<b>오류: 바로 가기 &lt;바로 가기&gt;에서 참조하는 개체를 찾을 수 없습니다. 이 바로 가기는 &lt;개체&gt;을(를) 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt; 폴더 &lt;폴더 이름&gt;에서 참조하고 있습니다.</b>
설명:	지정된 리포지토리에서 바로 가기를 포함하는 폴더를 삭제했거나 해당 폴더의 이름을 변경했습니다.
사용자 응답:	폴더를 복원하거나 해당 폴더의 개체에 대한 바로 가기를 다시 작성하십시오.
REP_32011	<b>내부 오류: 개체를 복사할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32013	<b>파일을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	가져올 데이터가 있는 XML 파일이 올바르지 않거나 powrmart.dtd 파일을 따르지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 파일이 powrmart.dtd 파일을 따르는 올바른 파일이 되도록 하십시오.
REP_32014	<b>DTD 파일 이름이 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	XML 파일에 DTD 파일 이름이 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	DTD 파일 이름, 즉 powrmart.dtd를 포함하도록 XML 파일 헤더를 편집하십시오.
REP_32015	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;의 코드 페이지가 리포지토리 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;과(와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에 지정된 리포지토리 코드 페이지가 대상 리포지토리 코드 페이지와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 가져올 수 없습니다. XML 파일을 편집하여 코드 페이지가 호환되도록 하십시오.
REP_32016	<b>오류: 올바르지 않은 데이터베이스 유형 &lt;데이터베이스 유형&gt;입니다.</b>
설명:	XML 파일에서 해당 개체에 대한 데이터베이스 이름이 지원되지 않거나 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하고 데이터베이스 유형을 확인하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32018	<b>올바르지 않은 구분자 &lt;구분자&gt;입니다.</b>
설명:	XML 파일에서 플랫폼 파일 소스에 대해 잘못된 구분자를 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 FLAT FILE 노드 아래 부분을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32019	<b>오류: 올바르지 않은 테이블 특성 &lt;특성&gt;입니다.</b>
설명:	지원되지 않는 테이블 특성 유형을 XML에 정의했습니다.
사용자 응답:	해당 특성과 관련하여 XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32020	<b>경고: 필드 &lt;필드 이름&gt;:&lt;필드 이름&gt;:&lt;필드 이름&gt;: 인스턴스 &lt;인스턴스&gt;을(를) 필드 &lt;필드 이름&gt; 인스턴스 &lt;인스턴스&gt;에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 매핑 또는 맵렛에 대한 잘못된 커넥터 노드가 있습니다.
사용자 응답:	매핑 또는 맵렛 아래에서 <b>CONNECTOR</b> 노드를 수정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32021	<b>오류: 올바르지 않은 키 유형 &lt;키 유형&gt;입니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지원되지 않는 키 유형을 소스 개체에 대해 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 해당 키 유형 노드를 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32022	<b>오류: 그룹 &lt;그룹&gt;은(는) 필드 &lt;필드 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	해당 테이블 필드에 대해 존재하지 않는 그룹을 XML 파일에 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 해당 그룹 이름을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32023	<b>오류: 필드 &lt;필드 이름&gt;의 ODBC 데이터 유형을 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 테이블 필드에 대해 잘못된 ODBC 유형을 정의했습니다.
사용자 응답:	해당 필드의 ODBC 데이터 유형과 관련하여 XML 파일을 편집하십시오.
REP_32025	<b>오류: 올바르지 않은 &lt;필드&gt; 필드 특성(필드 &lt;특성&gt;에 대한 특성)을 찾았습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 테이블 필드에 대해 잘못된 필드 특성을 정의했습니다.
사용자 응답:	해당 특정 특성과 관련하여 XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32026	<b>오류: 필드 &lt;필드&gt;을(를) 인스턴스 &lt;인스턴스&gt;에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	참조되는 소스에 존재하지 않는 외래 키 필드 이름을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 참조되는 필드 이름을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32027	<b>오류: 필드 &lt;필드&gt;에 대한 외래 키 종속성을 소스 &lt;소스&gt;에서 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 외래 키 필드 이름의 DBD 또는 소스가 XML 파일에 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32028	<b>오류: 이 소스는 그룹을 가질 수 없습니다.</b>
설명:	그룹을 지원하지 않는 소스에 대한 그룹 노드를 XML 파일에 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 그룹 노드를 제거하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32029	<b>오류: 그룹 &lt;그룹&gt;을(를) 추가할 수 없습니다.</b>
설명:	그룹 정보를 추가할 수 없습니다.
사용자 응답:	XML 파일에 해당 그룹이 있는지 확인하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32030	<b>소스 &lt;소스 이름&gt;의 ID를 할당하는 중 데이터베이스 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

REP_32031	<b>오류: 그룹 &lt;그룹&gt;의 TYPE 특성이 누락되었거나 올바르지 않습니다.</b>
설명:	누락되었거나 올바르지 않은 그룹 유형을 XML 파일에 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 해당 그룹 유형 노드를 편집하십시오.
REP_32032	<b>오류: 유형이 &lt;TABLETYPE 값&gt;인 테이블을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 TARGET 요소의 TABLETYPE 특성에 대해 올바르지 않은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 TABLETYPE 특성에 NONE을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32033	<b>오류: 이 대상은 그룹을 가질 수 없습니다.</b>
설명:	그룹을 지원하지 않는 대상을 XML 파일에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 그룹 노드를 제거하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32034	<b>소스 대상 &lt;대상 이름&gt;의 ID를 할당하는 중 데이터베이스 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32035	<b>오류: 올바르지 않은 초기화 속성 &lt;INITPROP 이름&gt;입니다.</b>
설명:	XML 파일에서 USERDEFINED 특성에 대해 NO를 입력했고 INITPROP 요소의 NAME 특성에 대해 올바르지 않은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	INITPROP 요소가 변환에서 사용자 정의 초기화 속성에 해당되면 XML 파일을 편집하여 USERDEFINED 특성에 대해 YES를 입력하십시오. 그렇지 않으면 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32036	<b>오류: 이 변환은 그룹을 가질 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 그룹을 지원하지 않는 변환에 대해 GROUP 요소를 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 그룹을 지원하지 않는 변환에서 GROUP 요소를 제거하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32037	<b>소스 변환 &lt;변환&gt;의 ID를 할당하는 중 데이터베이스 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32038	<b>오류: 데이터 유형 &lt;데이터 유형&gt;은(는) 필드 &lt;필드 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 필드에 대해 올바르지 않은 데이터 유형을 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 지원되는 데이터 유형을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32039	<b>오류: &lt;XML 특성 이름&gt; ATTRIBUTE(필드 &lt;SOURCEFIELD 이름 또는 TRANSFORMFIELD 이름&gt;)이 누락되었습니다.</b>
설명:	지정된 특성이 XML 파일의 지정된 요소에서 누락되어 있거나 비어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 지정된 요소에 필요한 특성을 입력하거나 지정된 특성에 대해 값을 추가하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32040	<b>오류: 연결된 &lt;SOURCEFIELD 이름&gt; 소스 필드(&lt;노멀라이저 변환&gt;의 소스 필드)를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 노멀라이저 변환에 있는 TRANSFORMFIELD 요소의 지정된 REF_SOURCEFIELD 특성이 SOURCEFIELD 요소의 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 필드를 편집하여 XML 파일에서 REF_SOURCEFIELD 특성이 SOURCEFIELD 요소의 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32041	<b>오류: 올바르지 않은 인스턴스 유형 &lt;TYPE 값&gt;입니다.</b>
설명:	변환의 INSTANCE 요소에서 TYPE 특성에 대해 올바르지 않은 항목을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 TYPE 특성에 대해 올바른 인스턴스 유형을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32042	<b>오류: 참조 필드 &lt;REF_FIELD 이름&gt;은(는) 변환 필드 &lt;TRANSFORMFIELD 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 TRANSFORMFIELD 요소에 포함된 REF_FIELD 특성의 값이 SOURCEFIELD 요소와 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 REF_FIELD 특성이 SOURCEFIELD 요소의 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32043	<b>오류: &lt;MAPPLETGROUP&gt; 또는 &lt;REF_FIELD&gt; 특성(필드 &lt;맵렛 이름&gt;의 특성)이 누락되었습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 맵렛의 TRANSFORMATION 요소 내에 있는 TRANSFORMFIELD 요소에서 REF_FIELD 또는 MAPPLETGROUP 특성이 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 필요한 특성을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32044	<b>오류: &lt;REF_FIELD&gt; 특성(필드 &lt;TRANSFORMFIELD 이름&gt;)이 누락되었습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 라우터 변환의 지정된 TRANSFORMFIELD 요소에 REF_FIELD 특성이 누락되어 있거나 TRANSFORMFIELD 요소와 일치하지 않는 REF_FIELD 특성의 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 REF_FIELD 특성을 입력하십시오. REF_FIELD 특성이 TRANSFORMFIELD 요소의 이름과 일치하는지 확인하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32045	<b>오류: 참조 필드 &lt;REF_FIELD&gt;은(는) 조회 필드 &lt;TRANSFORMFIELD 이름&gt; 변환 &lt;변환 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 조회 변환의 지정된 TRANSFORMFIELD 요소에 REF_FIELD 특성이 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 REF_FIELD 특성을 입력하십시오. REF_FIELD 특성이 참조하는 TRANSFORMFIELD 요소의 철자와 REF_FIELD 특성이 일치하는지 확인하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
설명:	지정된 조회 변환의 지정된 TRANSFORMFIELD 요소에 다른 TRANSFORMFIELD 요소와 일치하지 않는 REF_FIELD 특성의 값이 포함되어 있습니다. 존재하지 않는 TRANSFORMFIELD를 REF_FIELD 특성이 조회하거나 철자가 TRANSFORMFIELD 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 REF_FIELD 특성이 다른 TRANSFORMFIELD 요소의 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32046	<b>오류: 참조 필드 &lt;REF_FIELD&gt;은(는) 필드 &lt;TRANSFORMFIELD 이름&gt; 변환 &lt;TRANSFORMATION 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 조회 변환의 지정된 TRANSFORMFIELD 요소에 REF_FIELD 특성이 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 REF_FIELD 특성을 입력하십시오. REF_FIELD 특성이 참조하는 TRANSFORMFIELD 요소의 철자와 REF_FIELD 특성이 일치하는지 확인하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
설명:	지정된 조회 변환의 지정된 TRANSFORMFIELD 요소에 다른 TRANSFORMFIELD 요소와 일치하지 않는 REF_FIELD 특성의 값이 포함되어 있습니다. 존재하지 않는 TRANSFORMFIELD를 REF_FIELD 특성이 조회하거나 철자가 TRANSFORMFIELD 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 REF_FIELD 특성이 다른 TRANSFORMFIELD 요소의 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32047	<b>오류: 맵렛 그룹 &lt;MAPPLETGROUP&gt;은(는) 필드 &lt;MAPPLETGROUP 값&gt; 변환 &lt;변환 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 MAPPLETGROUP 특성 값이 맵렛의 GROUP 요소 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 MAPPLETGROUP 특성이 해당 맵렛의 GROUP 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32050	<b>오류: &lt;변환 또는 소스 또는 대상 이름&gt;에 대한 변환 정의를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 INSTANCE 요소의 TRANSFORMATION_NAME 특성이 INSTANCE 요소 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 TRANSFORMATION_NAME 특성이 다른 TRANSFORMATION 요소 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32056	<b>오류: 특성 &lt;특성 이름&gt;이(가) 누락되었거나 비어 있습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SOURCE, SOURCEFIELD 또는 TARGETFIELD 요소에 지정된 특성을 입력하지 않았습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 필요한 특성을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32057	<b>오류: MQ 소스의 기본 필드를 채우는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32058	<b>오류: MQ 대상의 기본 필드를 채우는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32060	<b>오류: 필드 &lt;필드 이름&gt;의 데이터 유형 설명을 가져올 수 없습니다. &lt;필드 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



REP_32063	<b>오류: 알 수 없는 대상 필드 특성 &lt;특성 ID&gt;이(가) 필드 &lt;필드 이름&gt;에 대해 검색되었습니다. &lt;필드 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32066	<b>오류: 소스 필드 &lt;소스 필드&gt;에 대한 그룹을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32072	<b>일정 정보에 올바르지 않은 날짜가 있습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 예약 정보 노드에 있는 세션 시작 및 종료 시간에 대해 올바르지 않은 날짜를 정의했습니다.
사용자 응답:	해당 세션과 관련하여 XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32074	<b>SAPFUNCPARAM:&lt;SAP 함수 매개 변수&gt;을(를) 내보내지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 이 REP 메시지는 SAP R/3 소스를 포함하는 세션에만 해당됩니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32079	<b>SAPVariable &lt;SAP 변수&gt;을(를) 내보내지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 이 REP 메시지는 SAP R/3 소스를 포함하는 세션에만 해당됩니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32081	<b>일정 정보가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 세션에 대해 올바르지 않은 예약 정보를 설정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 예약 정보 노드를 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32087	<b>오류: 매핑 이름을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32088	<b>오류: 데이터베이스 연결을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 세션에 대해 지정된 데이터베이스 연결이 대상 리포지토리에 없습니다.
사용자 응답:	XML 파일에 정의된 이름으로 대상 리포지토리에 데이터베이스 연결을 작성하거나 워크플로우 관리자에서 기존 데이터베이스 연결을 선택하십시오.
REP_32089	<b>오류: 세션에 대해 등록된 서버 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 세션에 대해 지정된 통합 서비스가 대상 리포지토리에 없습니다.
사용자 응답:	XML 파일에 지정된 이름으로 대상 리포지토리에 통합 서비스를 작성하거나 워크플로우 관리자를 사용하여 기존 통합 서비스를 선택하십시오.
REP_32090	<b>오류: 세션 특성을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

REP_32091	<b>오류: 매핑 DSQ 관련 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32092	<b>오류: 데이터 소스 한정자 변환 &lt;변환 이름&gt;과(와) 연관된 데이터베이스 연결 &lt;데이터베이스 연결&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 세션에 대해 지정된 데이터베이스 연결이 대상 리포지토리에 없습니다.
사용자 응답:	XML 파일에 정의된 이름으로 대상 리포지토리에 데이터베이스 연결을 작성하거나 워크플로우 관리자에서 기존 데이터베이스 연결을 선택하십시오.
REP_32093	<b>오류: 세션 &lt;세션 이름&gt;에 대한 파티션을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32095	<b>오류: 세션 &lt;세션 이름&gt;에 대해 매핑 이름이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 해당 세션과 연관된 올바르지 않은 매핑 이름을 정의했습니다.
사용자 응답:	해당 세션의 매핑 이름 특성과 관련하여 XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32096	<b>오류: FTP 이름 &lt;FTP 연결&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 해당 세션에 대해 정의된 연결 개체를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	연결 개체를 작성하거나 워크플로우 관리자를 사용하여 기존 연결 개체를 선택하십시오.
REP_32097	<b>경고: FTP 연결 &lt;FTP 연결&gt;을(를) 찾지 못했습니다. FTP 연결을 참조하지 않고 세션을 가져오게 됩니다.</b>
설명:	XML 파일에서 해당 세션에 대해 정의된 연결 개체를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	연결 개체를 작성하거나 워크플로우 관리자를 사용하여 기존 연결 개체를 선택하십시오.
REP_32098	<b>경고: 로더 연결 &lt;외부 로더 연결&gt;을(를) 찾을 수 없습니다. 로더 연결을 참조하지 않고 세션을 가져오게 됩니다.</b>
설명:	XML 파일에서 해당 세션에 대해 정의된 연결 개체를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	연결 개체를 작성하거나 워크플로우 관리자를 사용하여 기존 연결 개체를 선택하십시오.
REP_32101	<b>오류: 파서를 초기화하는 중 내부 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_32103	<b>경고: 사용 유형 &lt;유형&gt;은(는) 필드 &lt;필드 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 플랫폼 파일 노드 아래에 올바르지 않은 사용 유형 설명을 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32105	<b>오류: 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;은(는) 플랫폼 파일에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 코드 페이지 정보와 호환되지 않는 코드 페이지를 XML 파일에서 플랫폼 파일 개체에 대해 정의했습니다.
사용자 응답:	소스를 가져올 수 없습니다.
REP_32111	<b>오류: 올바르지 않은 데이터베이스 유형 데이터베이스 유형 &lt;DATABASETYPE 값&gt;은(는) 소스 &lt;SOURCE 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 소스의 SOURCE 요소에서 DATABASETYPE 특성에 올바르지 않은 데이터베이스 유형을 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SOURCE 요소의 DATABASETYPE 특성을 수정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32112	<b>오류: &lt;요소&gt;의 이름이 누락되었거나 비어 있습니다.</b>
설명:	지정된 요소에 대해 NAME 특성을 입력하지 않았습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 지정된 요소에 NAME 특성을 추가하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32113	<b>오류: 변환 &lt;시퀀스 변환 이름&gt;의 필드 수가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 시퀀스 생성기 변환에 대해 지정된 TRANSFORMATION 요소에 TRANSFORMFIELD 요소를 3개 이상 포함했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 시퀀스 생성기 변환에 TRANSFORMFIELD 요소가 정확히 2개 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32115	<b>오류: &lt;개체&gt; &lt;개체 이름&gt;은(는) 안전하지 않을 수 있으므로 가져올 수 없습니다. 연결된 매핑/맵렛을 가져오면 오류가 발생할 수 있습니다.</b>
설명:	작성하거나 수정할 수 없는 개체를 XML 파일에서 작성하거나 수정했습니다.
사용자 응답:	개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32116	<b>오류: 매핑 &lt;매핑 이름&gt;은(는) 안전하지 않을 수 있으므로 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 CRCVALUE 코드를 포함하는 개체를 수정했습니다. 해당 개체는 지정된 매핑의 일부입니다.
사용자 응답:	개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32117	<b>오류: &lt;변환 유형&gt; &lt;변환 이름&gt;은(는) 안전하지 않을 수 있으므로 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 CRCVALUE 코드를 포함하는 소스, 대상 또는 변환을 수정했습니다.
사용자 응답:	개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32118	<b>오류: 사용 플래그 &lt;플래그&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 사용 플래그를 XML 파일에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32121	<b>경고: 인스턴스 &lt;인스턴스 이름&gt;을(를) 제거하는 중입니다. 이 소스 한정자 변환 인스턴스의 소스 인스턴스를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	소스와 연결되지 않은 소스 한정자 변환을 XML 파일에 정의했습니다.

사용자 응답:	XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32122	<b>오류: 변환 &lt;변환 이름&gt;의 재사용 가능 설정이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 재사용 불가능한 변환을 재사용 가능한 것으로 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32123	<b>오류: 순위 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 첫 번째 필드 이름이 올바르지 않습니다. RANKINDEX여야 합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 순위 변환의 첫 번째 필드를 삭제했거나 해당 필드의 이름을 변경했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 순위 변환의 첫 번째 필드 이름이 RANKINDEX이도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32124	<b>필드 &lt;필드 이름&gt;에서 식 유형이 누락되었거나 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 변환에 대해 식 유형을 정의하지 않았거나 올바르지 않은 식 유형을 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 변환에 대해 올바른 식 유형을 정의하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32131	<b>오류: 순위 변환 &lt;변환 이름&gt;에 RANK PORT가 없습니다. 이 변환은 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 순위 변환에 대해 순위 포트 유형을 정의하지 않았습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 포트 유형이 순위인 필드가 하나만 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32132	<b>오류: 동일한 그룹 순서로 인해 변환 &lt;변환 이름&gt;에 중복된 그룹 &lt;그룹&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	그룹 순서에서 중복되는 그룹을 XML 파일에 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 그룹 순서에 여러 그룹이 있도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32135	<b>오류: 올바르지 않은 전체 자릿수: &lt;숫자&gt;이(가) 필드 &lt;필드 이름&gt;에 지정되었습니다. 최대 전체 자릿수는 65535입니다.</b>
설명:	최대값인 65,535보다 큰 필드 전체 자릿수를 XML 파일에 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 전체 자릿수가 최대 전체 자릿수 65,535보다 작거나 같도록 하십시오.
REP_32136	<b>오류: 올바르지 않은 배율 &lt;숫자&gt;이(가) 필드 &lt;필드 이름&gt;에 지정되었습니다. 배율은 전체 자릿수 또는 최대 배율, 즉 65535보다 클 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 올바르지 않은 숫자의 배율을 필드에 대해 정의했습니다. 배율이 해당하는 전체 자릿수보다 크거나 허용되는 최대 배율, 즉 65,535보다 큼니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 필드의 배율이 필드의 전체 자릿수보다 작거나 같도록 하십시오.
REP_32137	<b>동적 조회 캐시가 활성화된 경우 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;의 첫 번째 필드는 동적 조회 필드여야 합니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 동적 조회 캐시 특성을 YES로 정의했지만, 첫 번째 조회 포트를 NewLookupRow로 정의하지 않았습니다.
사용자 응답:	동적 조회 캐시 특성이 YES로 설정된 경우, 첫 번째 필드는 NewLookupRow여야 합니다. XML 파일을 편집하거나 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32138	<b>동적 조회 캐시가 비활성화된 경우 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;의 필드 &lt;필드 이름&gt;이(가) 동적 조회 필드여서는 안 됩니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 조회 포트를 NewLookupRow로 정의했지만, 동적 조회 캐시를 NO로 정의했습니다.
사용자 응답:	동적 조회 캐시 특성이 NO로 설정된 경우 NewLookupRow를 가질 수 없습니다. XML 파일을 편집하거나 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32139	<b>조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 생성된 동적 조회 필드 &lt;필드 이름&gt;의 콘텐츠가 변경되었습니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 NewLookupRow 포트의 정의를 수정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 NewLookupRow 포트를 변경하지 마십시오. 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32140	<b>순위 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 RANKINDEX 필드 &lt;필드 이름&gt;의 콘텐츠가 변경되었습니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 순위 변환에 있는 RANKINDEX 필드의 콘텐츠를 수정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 RANKINDEX 필드를 수정하지 마십시오. 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32141	<b>시퀀스 생성기 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 필드 &lt;필드 이름&gt;의 콘텐츠가 변경되었습니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 시퀀스 생성기 변환에 있는 NEXTVAL 및 CURRVAL 필드의 정의를 수정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 이러한 필드를 수정하지 마십시오. 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32144	<b>오류: &lt;특성 이름&gt; 특성(&lt;요소 이름&gt;:&lt;특성 값&gt;의 특성)이 누락되었거나 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 요소의 지정된 특성에 대해 올바르지 않은 값을 입력했거나 값을 입력하지 않았습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 지정된 특성에 대해 올바른 값을 정의하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32148	<b>오류: 매핑 변수 &lt;MAPPINGVARIABLE 이름&gt;의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 MAPPINGVARIABLE 요소의 DATATYPE 특성에 대해 올바르지 않은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 지정된 MAPPINGVARIABLE 요소의 DATATYPE 특성에 대해 올바른 값을 정의하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32149	<b>오류: 매핑 변수 &lt;MAPPINGVARIABLE 이름&gt;에 대한 집계 COUNT의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 AGGFUNCTION 특성에 대해 COUNT를 지정했고 지정된 MAPPINGVARIABLE 요소의 DATATYPE 특성에 대해 올바르지 않은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 MAPPINGVARIABLE 요소의 DATATYPE 특성에 대해 LONG 또는 SHORT를 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32150	<b>오류: 매핑 변수 &lt;MAPPINGVARIABLE 이름&gt;의 집계 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 ISPARAM 특성에 대해 NO를 지정했고 지정된 MAPPINGVARIABLE 요소의 AGGFUNCTION 특성에 대해 올바르지 않은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 MAPPINGVARIABLE 요소의 AGGFUNCTION 특성에 대해 COUNT, MIN 또는 MAX를 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32151	<b>오류: 가져온 매핑 변수의 이름이 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 MAPPINGVARIABLE 요소에 NAME 특성이 누락되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 MAPPINGVARIABLE 요소에 NAME 특성을 추가하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32167	<b>오류: 인스턴스 유형 &lt;인스턴스 유형&gt; 및 이름 &lt;인스턴스 이름&gt;이(가) 중복됩니다.</b>
설명:	XML 파일에서 유형과 인스턴스 이름이 동일한 인스턴스를 2개 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 변환 인스턴스 이름 중 하나를 변경하십시오. 또한 매핑 또는 맵렛에서 해당 인스턴스에 대한 참조의 이름을 변경하십시오. 개체를 다시 가져오십시오.
REP_32171	<b>원래 이 세션에 할당되었던 매핑이 변경되었습니다. 세션을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	매핑을 리포지토리에 복사했지만, 매핑이 수정 또는 삭제되었거나 매핑의 이름이 변경되었습니다.
사용자 응답:	원래 매핑을 대상 리포지토리로 다시 복사하거나 가져오십시오.
REP_32173	<b>오류: 특성에는 부호 없는 값 &lt;특성 값&gt;이(가) 필요하지만, 값 &lt;값&gt;을(를) 찾았습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 부호 없는 숫자에 대해 음수 또는 올바르지 않은 값을 제공했습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 값을 수정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32174	<b>오류: &lt;값&gt;은(는) 올바르지 않은 값입니다. 특성 &lt;특성&gt;( &lt;요소&gt; &lt;요소 이름&gt;의 특성)에는 부호 없는 값이 필요합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 부호 없는 숫자에 대해 음수 또는 올바르지 않은 값을 제공했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 OCCURS 특성에 대해 올바른 값을 정의하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32175	<b>오류: 대상 데이터베이스 유형 &lt;대상 데이터베이스 이름&gt;은(는) 대상 &lt;대상 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 데이터베이스 유형을 XML 파일에 정의했거나 데이터베이스 유형이 대상에 대해 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 TARGET 요소의 DATABASETYPE 특성에 대해 올바른 데이터베이스 유형을 정의하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32176	<b>xml 데이터 소스 한정자 변환 &lt;소스 한정자 이름&gt;에서 둘 이상의 필드가 소스에 있는 동일한 필드 &lt;필드 이름&gt;을(를) 참조합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 XML 소스 한정자 변환의 변환 필드 2개에 대해 REF_SOURCEFIELD 특성을 동일한 값으로 정의했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 값을 제공하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32177	<b>오류: 데이터베이스 유형 '&lt;데이터베이스 유형&gt;'은(는) 대상 '&lt;대상 이름&gt;'에 사용할 수 없습니다. 이를 처리하는 데 필요한 플러그 인이 누락되었습니다. 이 대상은 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 대상에 대해 플러그 인 데이터베이스 유형을 정의했지만, 해당 플러그 인을 PowerCenter 클라이언트에서 등록하지 않았습니다.
사용자 응답:	파일을 가져오기 전에 플러그 인을 PowerCenter 클라이언트에서 등록하십시오. 또는 XML 파일을 편집하여 기존 데이터베이스 유형을 지정하십시오.
REP_32178	<b>오류: 올바르지 않은 데이터베이스 유형 데이터베이스 유형 &lt;데이터베이스 유형&gt;이(가) 대상 &lt;대상 유형&gt;에 올바르지 않거나 데이터베이스 유형이 이 리포지토리에 설치되지 않았습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 대상에 대해 플러그 인 데이터베이스 유형을 정의했지만, 해당 플러그 인을 리포지토리에 설치하지 않았습니다.
사용자 응답:	파일을 가져오기 전에 플러그 인을 리포지토리에 설치하십시오. 또는 XML 파일을 편집하여 기존 데이터베이스 유형을 지정하십시오.
REP_32180	<b>오류: 태스크 &lt;태스크 이름&gt;에 대한 태스크 유형 &lt;태스크 유형&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 TASK 요소에 대해 올바르지 않은 TYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 TASK에 대해 올바른 TYPE을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32181	<b>오류: 확장 유형 &lt;세션 확장 유형&gt;은(는) 요소 &lt;SESSIONEXTENSION 요소&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSIONEXTENSION 요소에 대해 올바르지 않은 TYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SESSIONEXTENSION에 대해 올바른 TYPE을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32185	<b>오류: &lt;매핑 이름&gt; 매핑(&lt;세션 이름&gt; 세션과 연결됨)이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 올바르지 않은 매핑을 지정했습니다.
사용자 응답:	세션을 가져오기 전에 디자이너에서 매핑의 유효성을 검사하십시오. 또는 세션에 대해 다른 유효한 매핑을 선택하십시오.
REP_32186	<b>오류: 태스크 &lt;타이머 태스크 이름&gt;에 타이머가 필요합니다.</b>
설명:	XML 파일에서 타이머 TASK에 대해 TIMER 요소를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32188	<b>오류: &lt;매핑 이름&gt; 매핑(세션 &lt;세션 이름&gt;)을 대상 리포지토리에서 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 해당 리포지토리에 없는 매핑을 참조합니다.
사용자 응답:	가져오기 전에 디자이너에서 올바른 매핑을 작성하거나 세션에 대해 다른 매핑을 선택하십시오.
REP_32190	<b>경고: &lt;세션 변환 인스턴스 이름&gt; 세션 변환 인스턴스(유형 &lt;변환 유형&gt;)를 요소 &lt;SESSIONEXTENSION&gt;과(와) 관련해 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSIONEXTENSION 요소의 유형이 SESSTRANSFORMATIONINST 요소와 일치하지 않습니다.

사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SESSIONEXTENSION 요소의 유형이 SESSTRANSFORMATIONINST 요소와 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32191	<b>경고: &lt;특성 이름&gt; 특성(요소 &lt;요소 이름&gt;)이 누락되었거나 비어 있습니다.</b>
설명:	비어 있거나 누락된 특성이 XML 파일에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 요소에 대해 올바른 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32192	<b>오류: 구성 요소 유형 &lt;세션 구성 요소 유형&gt;은(는) 요소 &lt;SESSIONCOMPONENT 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSIONCOMPONENT 요소에 대해 올바르지 않은 TYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SESSIONCOMPONENT 요소에 대해 올바른 TYPE 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32193	<b>오류: &lt;특성 이름&gt; 특성(요소 &lt;요소 이름&gt;)이 누락되었거나 비어 있습니다.</b>
설명:	XML 파일에 비어 있는 특성이 있거나 특성이 누락되었습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 요소에 대해 올바른 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32194	<b>오류: 파티션 유형 &lt;PARTITIONTYPE 이름&gt;은(는) 세션 변환 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSTRANSFORMATIONINST 요소에 대해 올바르지 않은 PARTITIONTYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 PARTITIONTYPE을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32195	<b>오류: &lt;SESSIONEXTENSION 하위 유형&gt; 확장 subType(확장 유형 &lt;SESSIONEXTENSION 유형&gt;)은 요소 &lt;SESSIONEXTENSION 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 TYPE 특성을 갖는 SESSIONEXTENSION 요소에 대해 올바르지 않은 SUBTYPE 특성을 지정했습니다. SUBTYPE 특성은 TYPE 특성과 호환되어야 합니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 SUBTYPE을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32196	<b>오류: 다음 오류로 인해 &lt;연결 참조&gt; 연결 참조(연결 번호 &lt;번호&gt;)를 요소 &lt;SESSIONEXTENSION 이름&gt;과(와) 관련하여 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	참조되는 CONNECTIONREFERENCE 요소가 SESSIONEXTENSION 요소에 없습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 CONNECTIONREFERENCE를 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32198	<b>오류: 연결 유형 &lt;연결 유형&gt;은(는) 연결 참조 &lt;연결 참조&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 CONNECTIONREFERENCE 요소에 대해 올바르지 않은 CONNECTIONTYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 CONNECTIONTYPE 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.



REP_32199	<b>오류: 파티션 이름 &lt;파티션 이름&gt;은(는) 요소 &lt;요소 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 요소에 대해 올바르지 않은 PARTITIONNAME 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 PARTITIONNAME 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32202	<b>오류: DSQ 인스턴스 이름 &lt;소스 한정자 변환 이름&gt;은(는) 세션 변환 인스턴스 &lt;세션 변환 인스턴스 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 존재하지 않는 SESSTRANSFORMATIONINST 요소를 참조하는 DSQINSTNAME 특성을 SESSIONEXTENSION 요소에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 DSQINSTNAME 특성이 SESSTRANSFORMATIONINST 요소의 이름과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32203	<b>오류: 파티션 &lt;PARTITION 이름&gt;의 번호가 [1-32] 범위를 벗어납니다. 이 파티션은 세션 변환 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST 이름&gt;(세션 &lt;세션 이름&gt;에 대한 파티션입니다.</b>
설명:	SESSTRANSFORMATIONINST 아래에서 PARTITION의 수가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	SESSTRANSFORMATIONINST 아래에서 PARTITION을 적절히 제거하여 PARTITION의 수가 32 보다 작거나 같도록 하십시오.
REP_32204	<b>오류: 세션 &lt;세션 이름&gt;을(를) 작성하는 중입니다.</b>
설명:	SESSION 요소 또는 하위 요소 중 일부가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	출력 창에서 자세한 내용을 확인하십시오. 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32205	<b>오류: DSQ &lt;소스 한정자 이름&gt;(유형 &lt;DSQINSTTYPE&gt;)은(는) 세션 변환 인스턴스 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST 이름&gt;의 확장에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 존재하지 않는 SESSTRANSFORMATIONINST 요소를 참조하거나 SESSIONEXTENSION 요소에 지정된 이름 및 유형과 일치하지 않는 SESSTRANSFORMATIONINST 요소를 참조하는 DSQINSTNAME 및 DSQINSTTYPE 특성을 SESSIONEXTENSION 요소에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 DSQINSTNAME 및 DSQINSTTYPE 특성이 SESSTRANSFORMATIONINST 요소의 이름 및 유형과 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32207	<b>오류: 워크플로우 변수 &lt;워크플로우 변수 이름&gt;의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 WORKFLOWVARIABLE 요소에 대해 올바르지 않은 DATATYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 WORKFLOWVARIABLE 요소에 대해 올바른 DATATYPE 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32208	<b>오류: 유형 &lt;SESSIONEXTENSION 유형&gt; 및 하위 유형 &lt;SESSIONEXTENSION 하위 유형&gt;의 확장이 세션 변환 인스턴스 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST 이름&gt;과(와) 관련하여 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSIONEXTENSION 요소의 TYPE 및 SUBTYPE 특성이 SESSTRANSFORMATIONINST 요소와 관련하여 지원되지 않습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SESSTRANSFORMATIONINST 요소에서 지원하는 TYPE 및 SUBTYPE 특성을 SESSIONEXTENSION 요소에 지정하십시오.

REP_32209	<b>오류: 중단 전자 메일 &lt;SUSPENSION_EMAIL 이름&gt;은(는) 워크플로우 &lt;워크플로우 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 존재하지 않는 전자 메일 태스크를 참조하는 SUSPENSION_EMAIL 특성을 WORKFLOW 요소에 대해 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SUSPENSION_EMAIL이 재사용 가능한 전자 메일 태스크와 일치하도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32210	<b>오류: &lt;개체 이름&gt; 개체 이름(요소 &lt;요소 이름&gt;)이 올바르지 않거나 이름 충돌이 있습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 요소 이름에 대해 올바르지 않은 문자를 입력했거나 다른 요소 이름과 충돌하는 요소 이름을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하고 올바른 문자만 사용하여 요소 이름을 변경하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32211	<b>경고: 키 &lt;KEYRANGE&gt;의 시작 및 끝 범위가 모두 요소 &lt;요소 이름&gt;에 누락되었습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 지정된 KEYRANGE 요소의 STARTRANGE 및 ENDRANGE 특성이 모두 비어 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 STARTRANGE, ENDRANGE 또는 둘 모두에 대해 값을 입력하십시오. 또는 세션을 가져온 후에 세션의 시작 범위 및 끝 범위 값을 편집하십시오.
REP_32212	<b>경고: 세션 변환 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST 이름&gt;이(가) 대상 폴더의 매핑 &lt;매핑 이름&gt;에 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 세션과 연관된 매핑에 있는 변환과 일치하지 않는 SINSTANCENAME 및 TRANSFORMATIONTYPE 특성을 SESSTRANSFORMATIONINST 요소에 지정했습니다. 세션을 내보낸 후에 매핑에서 변환을 삭제한 경우에 이 문제가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 참조되는 매핑에 있는 기존 변환을 SESSTRANSFORMATIONINST 요소에서 참조하도록 하십시오. 또는 세션을 가져온 후에 세션을 편집하십시오.
REP_32213	<b>오류: 세션 변환 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST 이름&gt;은(는) 분할 가능하지 않으며 두 개 이상의 파티션을 가진 단계에 연결되어 있습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 분할 가능하지 않은 SESSTRANSFORMATIONINST 요소를 파티션이 둘 이상인 파이프라인에 포함했습니다.
사용자 응답:	개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32214	<b>경고: 키 이름 &lt;KEYRANGE 또는 HASHKEY 이름&gt;은(는) 요소 &lt;요소 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 존재하지 않는 변환 포트를 참조하는 NAME 특성을 KEYRANGE 또는 HASHKEY 요소에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 NAME을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32215	<b>오류: DSQ 유형 &lt;DSQINSTTYPE&gt;은(는) 요소 &lt;SESSIONEXTENSION 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSIONEXTENSION 요소에 대해 올바르지 않은 DSQINSTTYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 DSQINSTTYPE 특성을 지정하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.

REP_32216	<b>오류: 연결 참조 &lt;CONNECTIONREFERENCE 이름&gt; 유형 &lt;TYPE&gt; 및 하위 유형 &lt;SUBTYPE&gt;은(는) 확장에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSIONEXTENSION 요소의 TYPE 및 SUBTYPE 특성에 대해 올바르지 않은 CONNECTIONTYPE 및 CONNECTIONSUBTYPE 특성을 지정된 CONNECTIONREFERENCE 요소에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 CONNECTIONREFERENCE와 SESSIONEXTENSION 요소의 유형 및 하위 유형이 호환되도록 하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32217	<b>오류: 파티션 이름 &lt;PARTITIONNAME&gt;이(가) 세션 변환 인스턴스 &lt;세션 변환 인스턴스 이름&gt;의 분할할 수 없는 연결 참조에 설정됩니다.</b>
설명:	XML 파일에서 분할할 수 없는 CONNECTIONREFERENCE 요소에 PARTITIONNAME 특성을 포함했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 CONNECTIONREFERENCE 요소에서 PARTITIONNAME 특성을 제거하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32218	<b>오류: 요소 &lt;요소 이름&gt;에 대해 태스크 유형 &lt;태스크 유형&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 TASK 요소에 올바르지 않은 TYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 해당 TASK에 대해 올바른 TYPE을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32219	<b>경고: 참조된 구성 개체 &lt;REFOBJECTNAME&gt;을(를) 찾을 수 없습니다. 기본 세션 구성이 사용됩니다.</b>
설명:	XML 파일에서 존재하지 않는 CONFIG 요소를 참조하는 REFOBJECTNAME 특성을 CONFIGREFERNCE 요소에 지정했습니다.
사용자 응답:	이는 경고입니다. 워크플로우 관리자는 기본 세션 구성을 사용합니다.
REP_32220	<b>파티션 유형 &lt;PARTITIONTYPE&gt;은(는) 세션 변환 &lt;SESSTRANSFORMATIONINST&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SESSTRANSFORMATIONINST 요소에 올바르지 않은 PARTITIONTYPE 특성을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 PARTITIONTYPE을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32222	<b>오류: &lt;개체 유형&gt; 유형의 개체 &lt;개체 이름&gt;이(가) 중복됩니다.</b>
설명:	XML 파일에 이름과 유형이 동일한 개체가 두 개 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 중복 개체의 이름을 변경하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32223	<b>오류: 워크플로우 &lt;WORKFLOW 이름&gt;에 충돌하는 유형의 두 가지 스케줄러, 즉 재사용 가능 &lt;FOLDER 아래의 SCHEDULER&gt; 및 재사용 불가능 &lt;WORKFLOW 아래의 SCHEDULER&gt;이(가) 지정되었습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 WORKFLOW 요소 아래의 SCHEDULER 요소 또는 FOLDER 요소 아래의 SCHEDULER 요소와 일치하지 않는 SCHEDULERNAME 및 REUSABLE_SCHEDULER 특성을 WORKFLOW 요소에 지정했습니다.

사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 SCHEDULERNAME 및 REUSABLE_SCHEDULER 특성이 하나의 SCHEDULER만 참조하도록 하십시오. FOLDER 요소 아래에 재사용 가능 스케줄러를 포함하고 WORKFLOW 요소 아래에 재사용 불가능 스케줄러를 포함하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32224	<b>오류: &lt;TASKNAME&gt; 태스크를 인스턴스 &lt;TASKINSTANCE 이름&gt;과(와) 관련하여 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 존재하지 않는 재사용 가능 TASK 요소를 참조하는 TASKNAME 특성을 TASKINSTANCE 요소에 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 TASKINSTANCE 요소의 TASKNAME 및 REUSABLE 특성이 하나의 TASK 요소만 참조하도록 하십시오. FOLDER 요소 아래에 재사용 가능 태스크를 포함하고 WORKFLOW 요소 아래에 재사용 불가능 태스크를 포함하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32225	<b>오류: 스케줄러에서 값 &lt;값&gt;은(는) &lt;SCHEDULER 요소의 특성&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	XML 파일에서 SCHEDULER 요소의 지정된 특성에 대해 올바르지 않은 값을 지정했습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 올바른 값을 입력하십시오. 또는 개체를 다시 내보낸 후 가져오십시오.
REP_32292	<b>오류: 변환 &lt;변환 이름&gt;에 입력 그룹이 없습니다.</b>
설명:	입력 그룹 없이 정의된 사용자 지정 변환을 가져왔습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 입력 그룹을 하나 이상 정의하십시오. 또는 개체를 내보낸 후 다시 가져오십시오.
REP_32293	<b>오류: 변환 &lt;변환 이름&gt;에 출력 그룹이 없습니다.</b>
설명:	출력 그룹 없이 정의된 사용자 지정 변환을 가져왔습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 출력 그룹을 하나 이상 정의하십시오. 또는 개체를 내보낸 후 다시 가져오십시오.
REP_32294	<b>오류: &lt;그룹&gt; 그룹(변환 &lt;변환 이름&gt;)은 입력 그룹이자 출력 그룹입니다.</b>
설명:	출력 그룹 및 입력 그룹으로 정의된 그룹을 포함하는 사용자 지정 변환을 가져왔습니다.
사용자 응답:	XML 파일을 편집하여 그룹을 입력 그룹, 출력 그룹 또는 입력/출력 그룹으로 정의하십시오. 또는 개체를 내보낸 후 다시 가져오십시오.
REP_32409	<b>세션 &lt;세션 이름&gt;에 600자보다 긴 로그 파일 이름이 있습니다. 세션이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 로그 파일 이름이 너무 길니다.
사용자 응답:	세션 속성 탭에서 파일 확장명을 포함한 세션 로그 파일 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32410	<b>세션에 600자보다 긴 로그 파일 이름이 있습니다. 세션이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 로그 파일 이름이 너무 길니다.
사용자 응답:	세션 속성 탭에서 파일 확장명을 포함한 세션 로그 파일 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32413	<b>세션 &lt;세션 이름&gt;에 600자보다 긴 로그 디렉터리 이름이 있습니다. 세션이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 로그 파일 디렉터리 이름이 너무 길니다.

사용자 응답:	세션 속성 탭에서 구분자를 포함한 세션 로그 파일 디렉터리 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32414	<b>세션에 600자보다 긴 로그 디렉터리 이름이 있습니다. 세션이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 로그 파일 디렉터리 이름이 너무 길습니다.
사용자 응답:	세션 속성 탭에서 구분자를 포함한 세션 로그 파일 디렉터리 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32426	<b>세션 구성 &lt;세션 구성 개체 이름&gt;입니다. 세션 로그를 저장하기 위한 실행 횟수 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	명명된 세션 구성 개체의 경우, 실행 횟수별로 세션 로그를 저장하게 됩니다. 지정한 실행 횟수가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	세션 속성의 구성 개체 탭에 있는 로그 옵션 설정에서 실행 횟수를 0에서 2,147,483,647 사이의 숫자로 지정하십시오.
REP_32427	<b>세션 로그를 저장하기 위한 실행 횟수 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	세션 로그는 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	세션 로그 옵션 설정에 대해 실행 횟수를 0에서 2,147,483,647 사이의 숫자로 지정하십시오.
REP_32467	<b>매개 변수 파일 이름이 너무 길습니다.</b>
설명:	워크플로우의 매개 변수 파일 이름이 너무 길습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 파일 확장명을 포함한 매개 변수 파일 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32469	<b>로그 파일 이름이 너무 길습니다.</b>
설명:	워크플로우 로그 파일 이름이 너무 길습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 파일 확장명을 포함한 워크플로우 로그 파일 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32473	<b>로그 개수의 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	워크플로우 로그는 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 실행 횟수를 0에서 2,147,483,647 사이의 숫자로 지정하십시오.
REP_32471	<b>로그 디렉터리 이름이 너무 길습니다.</b>
설명:	워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름이 너무 길습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 구분자를 포함한 워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32472	<b>'이러한 실행의 워크플로우 로그 저장'의 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	워크플로우 로그는 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 실행 횟수를 0에서 2,147,483,647 사이의 숫자로 지정하십시오.
REP_32475	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 이름&gt; 매개 변수 파일 이름이 너무 길습니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우의 매개 변수 파일 이름이 너무 길습니다.

사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 파일 확장명을 포함한 매개 변수 파일 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32477	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 이름&gt; 로그 파일 이름이 너무 길니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우의 워크플로우 로그 파일 이름이 너무 길니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 파일 확장명을 포함한 워크플로우 로그 파일 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32479	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 이름&gt; 로그 디렉터리 이름이 너무 길니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우의 워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름이 너무 길니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 구분자를 포함한 워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름을 600자 이하로 지정하십시오.
REP_32480	<b>워크플로우 태스크 &lt;세션 이름&gt;의 로그 옵션이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 로그 저장 옵션이 올바르지 않습니다. 세션을 가져왔지만 세션 로그 저장 옵션이 잘못 정의된 경우에 이 문제가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성 탭에서 세션 로그 저장 기준 옵션을 확인하십시오. 타임스탬프 또는 실행 횟수를 기준으로 세션 로그를 저장하도록 선택하십시오.
REP_32481	<b>워크플로우 로그 옵션이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	워크플로우 로그 저장 옵션이 올바르지 않습니다. 워크플로우를 가져왔지만 워크플로우 로그 저장 옵션이 잘못 정의된 경우에 이 문제가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 워크플로우 로그 저장 기준 옵션을 확인하십시오. 타임스탬프 또는 실행 횟수를 기준으로 로그를 저장하도록 선택하십시오.
REP_32482	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 이름&gt;: '이러한 실행의 워크플로우 로그 저장'의 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우에 대한 워크플로우 로그를 특정 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 이러한 실행의 워크플로우 로그 옵션을 확인하십시오. 실행 횟수가 0~2,147,483,647인지 확인하십시오.
REP_32483	<b>'이러한 실행의 워크플로우 로그 저장'의 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	워크플로우 로그는 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 실행 횟수를 0에서 2,147,483,647 사이의 숫자로 지정하십시오.
REP_32490	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 이름&gt;의 로그 디렉터리 이름에 구분자가 있어야 합니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우의 워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름이 구분자로 끝나지 않습니다. Windows 시스템에서 “\”를 사용하거나 UNIX 시스템에서 “/”를 사용하십시오.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름 뒤에 적절한 구분자를 포함하십시오.
REP_32491	<b>로그 디렉터리 이름에 구분자가 있어야 합니다.</b>
설명:	워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름이 구분자로 끝나지 않습니다. Windows 시스템에서 “\”를 사용하거나 UNIX 시스템에서 “/”를 사용하십시오.

사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 워크플로우 로그 파일 디렉터리 이름 뒤에 적절한 구분자를 포함하십시오.
REP_32494	<b>이름의 첫 문자는 숫자여서는 안 됩니다.</b>
설명:	첫 번째 문자가 숫자인 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	첫 번째 문자가 글자인 이름을 입력하십시오.
REP_32495	<b>이름에는 공백을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	공백을 포함하는 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	공백이 없는 이름을 입력하십시오.
REP_32496	<b>이름의 첫 문자는 &lt;문자&gt;여서는 안 됩니다.</b>
설명:	이름의 첫 문자로 허용되지 않는 문자가 지정된 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	지정된 문자가 포함되지 않은 이름을 입력하십시오.
REP_32497	<b>이름에는 &lt;문자&gt; 문자를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	허용되지 않는 문자가 지정된 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	이 문자가 포함되지 않은 이름을 입력하십시오.
REP_32498	<b>이름의 길이가 너무 깁니다.</b>
설명:	너무 긴 이름을 입력했습니다.
사용자 응답:	더 짧은 이름을 입력하십시오.
REP_32499	<b>올바른 이름이 아닙니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	플러그 인 공급업체에 문의하십시오.
REP_32523	<b>세션 &lt;세션 이름&gt;의 연결 하위 유형이 파티션 간에 다릅니다.</b>
설명:	명명된 세션에 여러 파티션이 있습니다. 소스 또는 대상 연결 유형이 둘 이상의 파티션에서 서로 다릅니다.
사용자 응답:	세션 속성을 업데이트하고 모든 파티션에 대해 동일한 소스 또는 대상 연결 유형을 지정하십시오.
REP_32524	<b>세션의 연결 하위 유형이 파티션 간에 다릅니다.</b>
설명:	현재 세션에 여러 파티션이 있습니다. 소스 또는 대상 연결 유형이 둘 이상의 파티션에서 서로 다릅니다.
사용자 응답:	세션 속성을 업데이트하고 모든 파티션에 대해 동일한 소스 또는 대상 연결 유형을 지정하십시오.
REP_32532	<b>&lt;변환&gt;에 필요한 해시 키가 세션 &lt;세션 이름&gt;에서 누락되었습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 해시 사용자 키 분할을 선택했지만 해시 키가 누락되었습니다. 매핑을 업데이트했고 명명된 변환을 다른 포트를 포함하는 변환으로 교체했기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 해시 키를 명명된 변환에 지정하거나 파티션 유형을 변경하십시오.

REP_32533	<b>&lt;변환 이름&gt;에 필요한 해시 키가 누락되었습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 해시 사용자 키 분할을 선택했지만 해시 키가 누락되었습니다. 매핑을 업데이트했고 명명된 변환을 다른 포트를 포함하는 변환으로 교체했기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 해시 키를 명명된 변환에 지정하거나 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32534	<b>&lt;키 이름&gt; 해시 키(&lt;변환 이름&gt;의 해시 키)가 세션 &lt;세션 이름&gt;에서 올바르지 않습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 해시 사용자 키 분할을 선택했지만 선택한 해시 키가 더 이상 올바르지 않습니다. 매핑을 업데이트했고 선택한 키가 명명된 변환에서 더 이상 없기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 새 해시 키를 변환에 지정하십시오.
REP_32535	<b>해시 키 &lt;키 이름&gt;은(는) 인스턴스 &lt;변환 이름&gt;에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	명명된 변환 인스턴스에서 해시 사용자 키 분할을 선택했지만 선택한 해시 키가 더 이상 올바르지 않습니다. 매핑을 업데이트했고 선택한 키가 명명된 변환에서 더 이상 없기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 새 해시 키를 변환 인스턴스에 지정하십시오.
REP_32536	<b>해시 키 &lt;키 이름&gt;에 올바르지 않은 포트 유형이 있습니다. 이 해시 키는 인스턴스 &lt;변환 이름&gt;(세션 &lt;세션 이름&gt;)에 대한 키입니다.</b>
설명:	명명된 변환 인스턴스에서 키 범위 또는 해시 사용자 키 분할을 선택했지만, 해당 키는 더 이상 입력 포트 또는 입력/출력 포트가 아닙니다. 매핑을 업데이트했고 명명된 변환 인스턴스에서 포트 유형을 변경했기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 입력 포트 또는 입력/출력 포트를 키로 선택하십시오.
REP_32537	<b>해시 키 &lt;키 이름&gt;에 올바르지 않은 포트 유형이 있습니다. 이 해시 키는 인스턴스 &lt;변환 이름&gt;(세션 &lt;세션 이름&gt;)에 대한 키입니다.</b>
설명:	명명된 변환 인스턴스에서 키 범위 또는 해시 사용자 키 분할을 선택했지만, 해당 키는 더 이상 입력 포트 또는 입력/출력 포트가 아닙니다. 매핑을 업데이트했고 명명된 변환 인스턴스에서 포트 유형을 변경했기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
	세션 속성을 편집하여 입력 포트 또는 입력/출력 포트를 키로 선택하십시오. REP_32536과 동일합니다.
REP_32542	<b>세션 &lt;세션 이름&gt;에서 &lt;변환 이름&gt;의 키 범위가 비어 있습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 키 범위 분할을 선택했습니다. 하나 이상의 키 범위에서 시작 값 및 끝 값이 모두 비어 있고 변환에 대한 SQL 재정의 또는 필터 조건이 없습니다.
사용자 응답:	누락된 시작 값 및 끝 값을 키 범위에 제공하거나 변환에 대해 SQL 재정의 또는 필터 조건을 지정하십시오.
REP_32543	<b>&lt;변환 이름&gt;에 필요한 해시 키가 누락되었습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 키 범위 분할을 선택했습니다. 하나 이상의 키 범위에서 시작 값 및 끝 값이 모두 비어 있고 변환에 대한 SQL 재정의 또는 필터 조건이 없습니다.
사용자 응답:	누락된 시작 값 및 끝 값을 키 범위에 제공하거나 변환에 대해 SQL 재정의 또는 필터 조건을 지정하십시오.



REP_32544	<b>타이머 태스크 &lt;타이머 태스크 이름&gt;에 빈 워크플로우 변수가 사용됩니다.</b>
설명:	타이머 태스크는 워크플로우 변수를 사용하여 대기 시간을 계산하지만, 해당 변수의 값이 null입니다.
사용자 응답:	타이머 태스크가 올바른 변수를 사용하는지 확인하십시오. 또한 워크플로우 또는 서버 로그를 점검하여 해당 변수 값이 null인 이유를 확인하십시오.
REP_32546	<b>타이머 태스크 &lt;타이머 태스크 이름&gt;에 올바르지 않은 워크플로우 변수가 사용됩니다.</b>
설명:	타이머 태스크는 워크플로우 변수를 사용하여 대기 시간을 계산하지만, 해당 변수가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	타이머 태스크가 올바른 변수를 사용하는지 확인하십시오. 또한 워크플로우를 점검하여 해당 변수가 있는지 확인하십시오.
REP_32548	<b>타이머 태스크 &lt;타이머 태스크 이름&gt;에 데이터 유형이 날짜/시간이 아닌 워크플로우 변수가 사용됩니다.</b>
설명:	명명된 타이머 태스크는 워크플로우 변수를 사용하여 대기 시간을 계산하지만, 해당 변수의 데이터 유형이 날짜/시간이 아닙니다.
사용자 응답:	타이머 태스크를 점검하여 올바른 변수를 지정했는지 확인하십시오. 또한 워크플로우를 점검하여 변수 데이터 유형이 날짜/시간인지 확인하십시오.
REP_32550	<b>세션 &lt;세션 이름&gt;에서 &lt;파티션 이름:변환 이름&gt;에 대해 키 범위 파티션에 키가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 키 범위 분할을 선택했지만 파티션 키가 없습니다. 매핑을 업데이트했고 변환을 다른 포트를 포함하는 변환으로 교체했기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 파티션 키를 변환에 지정하거나 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32551	<b>&lt;파티션 이름:변환&gt;에 대해 키 범위 파티션에 키가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	명명된 변환에서 키 범위 분할을 선택했지만 파티션 키가 없습니다. 매핑을 업데이트했고 변환을 다른 포트를 포함하는 변환으로 교체했기 때문에 이 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 파티션 키를 변환에 지정하거나 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32558	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 이름&gt;: '이러한 실행의 워크플로우 로그 저장'에 올바르지 않은 통합 서비스 변수가 연결되어 있습니다.</b>
설명:	명명된 워크플로우에 대한 워크플로우 로그를 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 올바르지 않은 변수를 기반으로 합니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 이러한 실행의 워크플로우 로그 옵션을 확인하십시오. 올바른 서비스 변수를 지정했는지 확인하십시오. 또한 지정한 변수가 정수 변수인지 확인하십시오.
REP_32559	<b>'이러한 실행의 워크플로우 로그 저장'에 올바르지 않은 통합 서비스 변수가 연결되어 있습니다.</b>
설명:	워크플로우 로그는 실행 횟수별로 저장합니다. 지정한 실행 횟수가 올바르지 않은 서비스 변수를 기반으로 합니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 이러한 실행의 워크플로우 로그 옵션을 확인하십시오. 올바른 서비스 변수를 지정했는지 확인하십시오. 또한 지정한 서비스 변수가 정수 변수인지 확인하십시오.

REP_32701	<b>해시 사용자 키 파티션에 키가 지정되지 않았습니다(그룹 &lt;그룹&gt;, 인스턴스 &lt;변환 인스턴스 이름&gt;, 세션 &lt;세션 이름&gt;).</b>
설명:	다중 그룹 변환에서 해시 사용자 키 파티션 지정을 포함하는 세션을 실행했지만, 키를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 해당 그룹의 키를 지정하십시오. 또는 그룹의 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32702	<b>해시 사용자 키 파티션에 키가 지정되지 않았습니다(그룹 &lt;그룹&gt;, 인스턴스 &lt;변환 인스턴스 이름&gt;).</b>
설명:	다중 그룹 변환에서 해시 사용자 키 파티션 지정을 포함하는 세션을 실행했지만, 키를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 해당 그룹의 키를 지정하십시오. 또는 그룹의 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32705	<b>키 범위 파티션에 키가 지정되지 않았습니다(그룹 &lt;그룹&gt;, 인스턴스 &lt;변환 인스턴스 이름&gt;, 세션 &lt;세션 인스턴스 이름&gt;).</b>
설명:	키 범위 분할을 선택했지만, 해당 그룹의 키를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 해당 그룹에 키를 지정하거나 해당 그룹의 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32706	<b>키 범위 파티션에 키가 지정되지 않았습니다(그룹 &lt;그룹&gt; 인스턴스 &lt;변환 인스턴스 이름&gt;).</b>
설명:	키 범위 분할을 선택했지만, 해당 그룹의 키를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성을 편집하여 해당 그룹에 키를 지정하거나 해당 그룹의 파티션 유형을 변경하십시오.
REP_32827	<b>구문 오류: 변수 이름 &lt;변수 이름&gt;이(가) 잘못되었습니다.</b>
설명:	XML 파일을 변경했거나 올바르게 않은 매핑 변수 이름을 작성했습니다. 가져온 매핑 변수의 이름이 올바르게 않습니다. 이 이름은 \$\$로 시작하고 세 글자 이상이어야 하며, 영숫자 및 밑줄만 포함할 수 있습니다.
사용자 응답:	매핑 변수 이름이 올바른 형식을 따르는지 확인하십시오.
REP_32828	<b>이름이 &lt;변수 이름&gt;인 변수가 이미 매핑에 있습니다.</b>
설명:	XML 파일을 변경했거나 올바르게 않은 매핑 변수 이름을 작성했습니다. 가져온 매핑 변수가 가져온 매핑 내에서 고유하지 않습니다.
사용자 응답:	매핑 변수 이름이 매핑 내에서 고유하도록 하십시오.
REP_32898	<b>경고: XML 소스 &lt;소스&gt;을(를) 업그레이드하지 못했습니다.</b>
설명:	XML 소스에 일관성 오류가 있어서 업그레이드하지 못했습니다. 오류에서 설명된 XML 소스는 업그레이드된 리포지토리에서 사용할 수 없습니다. 해당 소스를 사용하는 매핑 또는 세션 또한 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	XML 소스를 다시 가져오십시오.
REP_32899	<b>경고: XML 대상 &lt;대상&gt;을(를) 업그레이드하지 못했습니다.</b>
설명:	XML 대상에 일관성 오류가 있어서 업그레이드하지 못했습니다. 오류에서 설명된 XML 대상은 업그레이드된 리포지토리에서 사용할 수 없습니다. 해당 대상을 사용하는 매핑 또는 세션 또한 사용할 수 없습니다.

사용자 응답:	XML 대상을 다시 가져오십시오.
REP_51037	<b>데이터베이스 연결 오류: &lt;오류&gt;.</b>
설명:	리포지토리 서비스 또는 리포지토리 에이전트 프로세스가 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오. 데이터베이스 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오. 데이터베이스 사용자 이름, 암호 및 연결 문자열이 올바른지 확인하십시오.
REP_51042	<b>리포지토리 에이전트 연결에 실패했습니다. 시스템 오류(오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;) &lt;오류 메시지&gt;: 메시지 헤더를 읽을 수 없습니다. &lt;숫자&gt;바이트를 읽었습니다.</b>
설명:	시스템 오류로 인해 리포지토리 에이전트 프로세스에 대한 연결이 실패했습니다.
사용자 응답:	시스템 이벤트 로그에서 관련 오류 메시지를 참조하여 오류 원인을 확인하십시오. 작업을 다시 시도하십시오. 문제가 계속되는 경우 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
REP_51048	<b>네트워크 오류로 인해 통신에 실패했습니다. [시스템 오류(오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;): &lt;오류 메시지&gt;입니다.] 리포지토리에 다시 연결하십시오.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 리포지토리 에이전트에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	이 메시지에서 참조되는 운영 체제 오류를 읽어 보고 필요에 따라 변경하십시오. 네트워크 문제가 있을 수도 있습니다.
REP_51054	<b>내부 오류: 수신 메시지를 받기 위해 &lt;크기&gt;바이트 크기의 버퍼를 할당할 수 없습니다. 시스템에 메모리가 부족할 수 있습니다.</b>
설명:	시스템에서 리소스가 많지 않습니다.
사용자 응답:	일부 시스템 리소스를 해제하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_51056	<b>클라이언트 소켓에서 읽을 수 없습니다. &lt;숫자&gt;바이트를 읽었습니다.</b>
설명:	리포지토리 클라이언트가 리포지토리 에이전트 프로세스로부터 연결이 끊어졌습니다.
사용자 응답:	리포지토리 에이전트 프로세스가 실행 중인지 확인하십시오. 리포지토리 에이전트가 실행되고 있지 않으면 리포지토리 에이전트를 다시 시작하십시오. 또한 리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
REP_51058	<b>알 수 없는 TCP/IP 오류입니다. 리포지토리에 다시 연결하십시오.</b>
설명:	네트워크 문제로 인해 PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 리포지토리 에이전트에 연결할 수 없습니다. 리포지토리 에이전트 시스템이 네트워크로부터 연결이 끊어졌거나 전력이 손실된 경우에 이 문제가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 클라이언트 및 통합 서비스 시스템이 리포지토리 에이전트에 연결할 수 있는지 확인하고 다시 연결해 보십시오.
REP_51059	<b>리포지토리 에이전트 연결에 실패했고, 호스트 &lt;호스트 이름&gt; 포트 &lt;포트 번호&gt;에서 다른 리포지토리 에이전트가 이 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 이미 연결되어 있습니다.</b>
설명:	다른 리포지토리 에이전트 프로세스가 해당 리포지토리에 대해 이미 실행되고 있습니다.
사용자 응답:	실행 중인 리포지토리 에이전트에 연결하거나 리포지토리 에이전트가 종료될 때까지 기다린 후 다시 연결하십시오.

REP_51071	<b>올바르지 않은 이름: 이름을 지정해야 합니다.</b>
설명:	메타데이터 확장을 작성하려고 했지만 메타데이터 확장 이름을 비워 두었습니다.
사용자 응답:	메타데이터 확장의 이름을 지정하십시오.
REP_51072	<b>이름이 &lt;메타데이터 확장 이름&gt;인 메타데이터 확장이 이미 현재 도메인에 있습니다.</b>
설명:	메타데이터 확장을 작성하거나 메타데이터 확장의 이름을 변경하려고 했습니다. 그러나 지정한 이름을 갖는 다른 메타데이터 확장이 도메인에서 동일한 유형의 개체에 대해 이미 있습니다.
사용자 응답:	메타데이터 확장에 대해 고유한 이름을 지정하십시오.
REP_51073	<b>&lt;값&gt;이(가) 올바른 정수 값이 아닙니다. &lt;최소값&gt;과(와) &lt;최대값&gt; 사이의 정수 값을 입력하십시오.</b>
설명:	정수 메타데이터 확장에 대해 너무 크거나 너무 작은 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	최소값과 최대값 사이의 값을 입력하십시오.
REP_51074	<b>값의 길이(&lt;길이&gt;)가 최대 길이(&lt;최대 길이&gt;)보다 큼니다. 해당 최대값보다 작거나 같은 길이로 값을 입력하십시오.</b>
설명:	문자열 메타데이터 확장의 전체 자릿수를 변경하려고 했지만, 기존 문자열이 지정한 전체 자릿수보다 더 깁니다.
사용자 응답:	기존 메타데이터 확장의 길이를 줄인 후 전체 자릿수를 변경하거나 기존 메타데이터 확장의 길이보다 크거나 같은 전체 자릿수를 지정하십시오.
REP_51075	<b>최대 길이가 너무 깁니다. &lt;최대 길이&gt;보다 작거나 같은 값을 지정하십시오.</b>
설명:	문자열 메타데이터 확장에 대해 너무 긴 전체 자릿수를 입력하려고 했습니다.
사용자 응답:	최대 길이보다 작거나 같은 전체 자릿수를 지정하십시오.
REP_51112	<b>예약된 키워드 &lt;키워드&gt;을(를) 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	예약된 키워드를 지정했습니다. 예약된 키워드를 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	키워드가 아닌 것을 지정하십시오.
REP_51115	<b>이름이 &lt;테이블 이름&gt;인 테이블이 이미 있습니다. 고유한 이름을 입력하십시오.</b>
설명:	이미 사용 중인 테이블 이름을 지정했습니다.
사용자 응답:	고유한 테이블 이름을 입력하십시오.
REP_51116	<b>이 비즈니스 이름은 리포지토리의 소스 테이블 &lt;데이터베이스 이름&gt;:&lt;테이블 이름&gt;에 이미 사용되고 있으며 &lt;테이블 이름&gt;(으)로 이름이 바뀌었습니다. 이 테이블의 이름을 바꾸기 전에 변경 내용을 저장해야 합니다.</b>
설명:	소스 정의에서 해당 비즈니스 이름의 값을 변경했습니다. 그런 다음, 이전 비즈니스 이름을 다른 소스 정의에 입력하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다. 소스 S1에 있는 비즈니스 이름을 B1에서 B2로 바꾼 경우를 예로 들어 보겠습니다. 그런 다음, 비즈니스 이름 B1을 다른 소스 정의 S2에 입력했습니다.
사용자 응답:	해당 소스 정의에 새 비즈니스 이름을 입력한 후에 변경 내용을 리포지토리에 저장하십시오. 그러면 이전 비즈니스 이름을 다른 소스 정의에 사용할 수 있습니다.

REP_51120	<b>열 &lt;열&gt;에는 Null을 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 열에 대해 받은 데이터가 null입니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	데이터 및 매핑에 대해 일관성 오류를 확인하십시오.
REP_51134	<b>배율 절대값은 길이/전체 자릿수 이하여야 합니다.</b>
설명:	입력한 배율의 절대값이 길이 또는 전체 자릿수의 값보다 큼니다. 예를 들어 전체 자릿수를 5로 설정했지만 배율은 7로 설정했습니다.
사용자 응답:	절대값이 길이 또는 전체 자릿수의 값을 초과하지 않는 값을 배율에 입력하십시오.
REP_51135	<b>배율은 &lt;숫자&gt; 이상으로 설정해야 합니다.</b>
설명:	허용되는 최소값보다 작은 값을 배율에 입력했습니다.
사용자 응답:	지정된 최소값보다 큰 값을 배율에 입력하십시오.
REP_51137	<b>이 비즈니스 이름은 리포지토리의 대상 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에 이미 사용되고 있으며 &lt;테이블 이름&gt;(으)로 이름이 바뀌었습니다. 이 테이블의 이름을 바꾸기 전에 변경 내용을 저장해야 합니다.</b>
설명:	대상 정의에서 해당 비즈니스 이름의 값을 변경했습니다. 그런 다음, 이전 비즈니스 이름을 다른 대상 정의에 입력하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다. 대상 T1에 있는 비즈니스 이름을 B1에서 B2로 바꾼 경우를 예로 들어 보겠습니다. 그런 다음, 비즈니스 이름 B1을 다른 대상 정의 T2에 입력했습니다.
사용자 응답:	해당 대상 정의에 새 비즈니스 이름을 입력한 후에 변경 내용을 리포지토리에 저장하십시오. 그러면 이전 비즈니스 이름을 다른 대상 정의에 사용할 수 있습니다.
REP_51178	<b>경고: 일치하는 응용 프로그램 연결이 검색되었지만 이 응용 프로그램 연결 &lt;연결 이름&gt;에 액세스할 사용 권한이 없습니다. 이 응용 프로그램 연결이 복사되고 이름이 &lt;새 연결 이름&gt;(으)로 변경됩니다.</b>
설명:	폴더를 복사할 때 사용자에게는 대상 리포지토리의 연결 개체에 대한 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	폴더 복사 마법사가 소스 리포지토리에서 연결을 복사하고 연결 이름을 변경합니다.
REP_51292	<b>초기화 속성 이름은 비워 둘 수 없습니다.</b>
설명:	초기화 속성 값이 없습니다.
사용자 응답:	초기화 속성을 추가하십시오.
REP_51294	<b>초기화 속성 &lt;속성&gt;이(가) 없습니다.</b>
설명:	지정된 초기화 속성이 없습니다.
사용자 응답:	기존 초기화 속성을 지정하십시오.
REP_51295	<b>&lt;속성&gt;은(는) 기본 제공 초기화 속성입니다.</b>
설명:	기본 제공 초기화 속성인 초기화 속성을 삭제하거나 작성하거나 해당 속성의 이름을 변경하려고 했습니다. 기본 제공 초기화 속성은 수정할 수 없습니다.
사용자 응답:	기본 제공 초기화 속성을 삭제하거나 작성하거나 수정하려고 하지 마십시오.
REP_51296	<b>기본 제공 초기화 속성의 설명은 수정할 수 없습니다.</b>
설명:	기본 제공 초기화 속성의 설명을 수정하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다.

사용자 응답:	기본 제공 초기화 속성의 설명을 수정하지 마십시오.
REP_51297	<b>기본 제공 초기화 속성은 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	기본 제공 초기화 속성을 삭제하려고 했습니다.
사용자 응답:	기본 제공 초기화 속성을 삭제하지 마십시오.
REP_51298	<b>초기화 속성 이름에는 문자를 80개 넘게 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	초기화 속성 이름이 80자를 초과합니다.
사용자 응답:	80자 이하로 초기화 속성 이름을 입력하십시오.
REP_51300	<b>오류: 일관되지 않은 리포지토리입니다. 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 관리자 사용자가 없습니다. 리포지토리 초기화에 실패했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스에 일관성 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	백업 파일로부터 리포지토리를 복원하고 데이터베이스 서버 로그에서 오류를 확인하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_51301	<b>리포지토리 서비스에 메시지를 보낼 수 없습니다. 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;의 초기화에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_51304	<b>파티션 번호 &lt;숫자&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	플러그 인 내부 오류입니다.
사용자 응답:	플러그 인 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
REP_51343	<b>데이터베이스 서버에 연결할 수 없습니다. 데이터베이스 서버에 대한 연결을 확인하십시오.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 리포지토리 데이터베이스 서버에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오. 리포지토리 데이터베이스 시스템에 네트워크로 연결되어 있는지 확인하십시오. 데이터베이스 사용자 이름, 암호 및 연결 문자열이 올바른지 확인하십시오. 리포지토리 구성에 지정된 데이터베이스 유형이 올바른지 확인하십시오.
REP_51357	<b>다른 유형의 여러 연결에서 이 이름을 사용하고 통합 서비스에서 이러한 연결 중 사용할 연결을 결정할 수 없어 \$Source에 지정된 연결 &lt;연결 이름&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 데이터베이스 연결 이름이 관계형 연결로도 있고 응용 프로그램 연결로도 있습니다. \$Source 연결 값 세션 속성에 대해 데이터베이스 연결 이름을 입력할 때 연결 이름 앞에 Relational: 또는 Application:을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Relational: 또는 Application:을 또는 Application:을 세션 속성의 속성 탭에서 \$Source 연결 값에 대한 연결 이름 앞에 입력하십시오.

REP_51358	<b>다른 유형의 여러 연결에서 이 이름을 사용하고 통합 서비스에서 이러한 연결 중 사용할 연결을 결정할 수 없어 \$Target에 지정된 연결 &lt;연결 이름&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 데이터베이스 연결 이름이 관계형 연결로도 있고 응용 프로그램 연결로도 있습니다. \$Target 연결 값 세션 속성에 대해 데이터베이스 연결 이름을 입력할 때 연결 이름 앞에 Relational: 또는 Application:을 지정하지 않았습니다. 또는 Application:을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Relational: 또는 Application:을 Relational: 또는 Application:을 세션 속성의 속성 탭에서 \$Target 연결 값에 대한 연결 이름 앞에 입력하십시오.
REP_51378	<b>다른 유형의 여러 연결에서 이 이름을 사용하고 통합 서비스에서 이러한 연결 중 사용할 연결을 결정할 수 없어 REH DB 로그에 지정된 연결 &lt;연결 이름&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 데이터베이스 연결 이름이 관계형 연결로도 있고 응용 프로그램 연결로도 있습니다. \$Target 연결 값 세션 속성에 대해 데이터베이스 연결 이름을 입력할 때 연결 이름 앞에 Relational: 또는 Application:을 지정하지 않았습니다. 또는 Application:을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Relational: 또는 Application:을 Relational: 또는 Application:을 세션 속성의 속성 탭에서 \$Target 연결 값에 대한 연결 이름 앞에 입력하십시오.
REP_51444	<b>“MessageSendBufferSize” 값 &lt;메시지 전송 버퍼 크기&gt;이(가) 올바르지 않으며, 올바르지 않은 값인 &lt;메시지 전송 버퍼 크기&gt;을(를) 무시합니다. 시스템 기본값을 사용하는 중입니다.</b>
설명:	리포지토리가 Windows 시스템에 있고 리포지토리 구성 파일에는 MessageSendBufferSize 매개 변수에 대해 올바르지 않은 값이 지정되어 있습니다. 리포지토리 에이전트는 기본 메시지 전송 버퍼 크기를 사용합니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성 파일을 편집하여 MessageSendBufferSize 크기가 0보다 크거나 같도록 하십시오. 0을 지정하면 리포지토리 에이전트에서 MessageSendBufferSize 매개 변수를 무시합니다.
REP_51445	<b>“MessageReceiveBufferSize” 값 &lt;메시지 수신 버퍼 크기&gt;이(가) 올바르지 않으며, 올바르지 않은 값인 &lt;메시지 수신 버퍼 크기&gt;을(를) 무시합니다. 시스템 기본값을 사용하는 중입니다.</b>
설명:	리포지토리가 Windows 시스템에 있고 리포지토리 구성 파일에는 MessageReceiveBufferSize 매개 변수에 대해 올바르지 않은 값이 지정되어 있습니다. 리포지토리 에이전트는 기본 메시지 수신 버퍼 크기를 사용합니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성 파일을 편집하여 MessageReceiveBufferSize 크기가 0보다 크거나 같도록 하십시오. 0을 지정하면 리포지토리 에이전트에서 MessageReceiveBufferSize 매개 변수를 무시합니다.
REP_51447	<b>리포지토리 요청의 제한 시간이 초과되었습니다. [시스템 오류(오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;): &lt;시스템 오류 메시지&gt;]. 리포지토리에 다시 연결하십시오.</b>
설명:	리포지토리 서비스 요청의 제한 시간 값이 너무 작습니다. 또는 큰 리포지토리 개체를 요청하여 네트워크 성능이 저하되었습니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성에서 MessageReceiveTimeout 값 및 MessageSendTimeout 값을 증가시키십시오.
설명:	느린 네트워크로 인해 리포지토리 서비스 요청이 시간 초과되었습니다.
사용자 응답:	네트워크가 제대로 실행 중인지 확인하십시오.

설명:	리포지토리가 중지되었습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 시작하십시오.
REP_51502	<b>데이터베이스 풀 만료 제한 시간에 지정된 값 &lt;초 수&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 리포지토리 서비스에서 기본값 &lt;숫자&gt;을(를) 사용하는 중입니다.</b>
설명:	데이터베이스 풀 만료 제한 시간에 지정된 값이 올바르지 않습니다. 예를 들어 최소값보다 작거나 음수이거나 문자일 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 풀 만료 제한 시간의 기본값을 적용하십시오.  리포지토리 서비스 고급 속성에서 데이터베이스 풀 만료 제한 시간에 대해 올바른 값을 입력하십시오.
REP_51503	<b>데이터베이스 풀 만료 임계값에 지정된 값 &lt;연결 수&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 리포지토리 서비스에서 기본값 &lt;숫자&gt;을(를) 사용하는 중입니다.</b>
설명:	데이터베이스 풀 만료 임계값에 지정된 값이 올바르지 않습니다. 예를 들어 최소값보다 작거나 음수이거나 문자일 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 풀 만료 임계값의 기본값을 적용하십시오.  리포지토리 서비스 고급 속성에서 데이터베이스 풀 만료 임계값에 대해 올바른 값을 입력하십시오.
REP_51507	<b>대상 &lt;대상 이름&gt;은(는) FileName 필드를 가질 수 없습니다.</b>
설명:	FileName 포트로 정의된 열이 있는 대상을 가져오고 있지만, 대상에서 FileName 포트를 지원하지 않습니다. 대상은 플랫폼 파일이어야 합니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 ISFILENAMEFIELD = “YES” 필드 특성을 제거하십시오.
REP_51508	<b>대상 &lt;대상 이름&gt;에 기존 FileName 필드가 있습니다.</b>
설명:	FileName 포트가 2개 있는 대상을 가져오고 있습니다. 플랫폼 파일 대상에는 FileName 포트가 1개 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	XML 파일에서 여러 열 중 하나에 대해 ISFILENAMEFIELD = “YES” 필드 특성을 제거하십시오.
REP_51509	<b>워크플로우 태스크 &lt;워크플로우 ID&gt; 최대 자동 복구 시도의 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	최대 자동 복구 시도 횟수 옵션에 음수가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 최대 자동 복구 시도 횟수 옵션을 변경하십시오. 숫자는 0 이상이어야 합니다.
REP_51510	<b>최대 자동 복구 시도의 범위는 0~2147483647이어야 합니다.</b>
설명:	최대 자동 복구 시도 횟수가 음수입니다.
사용자 응답:	워크플로우 속성 탭에서 최대 자동 복구 시도 횟수 옵션을 변경하십시오. 숫자는 0 이상이어야 합니다.
REP_51814	<b>리포지토리 연결에 실패했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 리포지토리 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오.



REP_51815	<b>리포지토리 연결 정보를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 리포지토리 구성에서 연결 정보를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성에 있는 정보가 올바른지 확인하십시오.
REP_51832	<b>리포지토리 에이전트에 대한 라이선스 키가 만료되었습니다.</b>
설명:	제품 라이선스 키가 만료되었습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하여 새 라이선스 키를 받으십시오.
REP_51848	<b>팀 기반 개발 라이선스 키 없이 개체 버전 관리를 활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리에 할당된 라이선스에는 팀 기반 개발 옵션이 없기 때문에 PowerCenter에서 개체 버전 관리를 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	팀 기반 개발 옵션이 있는 라이선스를 리포지토리 서비스에 적용하십시오. 이 옵션은 Informatica에서 구입할 수 있습니다.
REP_51849	<b>버전이 있는 리포지토리를 팀 기반 개발 라이선스 키 없이 활성화하거나 복원할 수 없습니다.</b>
설명:	팀 기반 개발 라이선스 키를 보유할 때까지는 PowerCenter에서 개체 버전 관리를 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	팀 기반 개발 옵션이 있는 라이선스를 리포지토리 서비스에 적용하십시오. 이 옵션은 Informatica에서 구입할 수 있습니다.
REP_51961	<b>환경 변수 &lt;환경 변수 이름&gt;의 값은 최신 버전의 pmpasswd를 사용하여 암호화해야 합니다.</b>
설명:	환경 변수가 이전 버전의 <i>pmpasswd</i> 를 사용하여 암호화되었습니다. PowerCenter 8.1에서는 <i>pmpasswd</i> 가 새롭고 더 견고한 암호화 알고리즘을 사용합니다.
사용자 응답:	저장하는 모든 암호를 최신 버전의 <i>pmpasswd</i> 를 사용해 환경 변수로 암호화하고, 암호화된 새 암호로 환경 변수를 업데이트하십시오.
REP_55035	<b>배포 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 폴더를 복사할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오. 이 오류 메시지에 앞서 REP_51056 메시지를 받았을 수 있습니다.
REP_55036	<b>폴더 비교 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 두 폴더를 비교할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오.
REP_55102	<b>리포지토리 서비스 &lt;서비스 이름&gt;에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	로그인 정보가 올바르지 않거나 사용자에게 해당 리포지토리에 대한 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	작업: 사용자 이름과 암호가 올바른지 확인하십시오. 또한 사용자에게 리포지토리에 대한 사용 권한이 있는지 확인하십시오.
설명:	리포지토리 연결에 대해 방화벽 또는 잘못된 호스트 이름과 포트 번호가 지정되었기 때문에 클라이언트 시스템에서 호스트에 액세스할 수 없습니다.

사용자 응답:	연결 정보가 올바르고 클라이언트 시스템에서 호스트 시스템에 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
설명:	리포지토리 버전이 <b>PowerCenter</b> 클라이언트 또는 통합 서비스와 같은 버전이 아닙니다.
사용자 응답:	<b>PowerCenter</b> 클라이언트, 통합 서비스 및 리포지토리 서비스가 동일한 제품 버전인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 세 제품을 동일한 버전으로 업그레이드하십시오.
설명:	응용 프로그램이 리포지토리에 연결하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오.
REP_57060	<b>로그인 실패입니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 사용자를 인증할 수 없습니다.
사용자 응답:	추가적인 오류 메시지에서 자세한 내용은 확인하십시오.
REP_57064	<b>최대 연결 수를 초과했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스에 대한 최대 연결 수가 리포지토리 구성에 지정된 연결 수를 초과합니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성을 편집하여 <b>MaximumConnections</b> 구성 옵션의 값을 증가시키십시오. 또한 리포지토리에 대한 비활성 연결을 닫으십시오.
REP_57071	<b>리포지토리 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 리포지토리 에이전트 구성을 확인하십시오.</b>
설명:	리포지토리 에이전트가 리포지토리 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성에 있는 연결 정보가 올바른지 확인하십시오. 리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오.
REP_57084	<b>최대 동시 잠금 수를 초과했습니다.</b>
설명:	리포지토리 에이전트 프로세스가 리포지토리 구성에 지정된 리포지토리 개체 잠금의 수를 초과했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성을 편집하여 <b>MaximumLocks</b> 구성 옵션의 값을 증가시키십시오. 또한 잔여 잠금을 해제하십시오.
REP_57145	<b>데이터베이스에서 데이터를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리의 일관되지 않은 데이터로 인해 내부 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_57151	<b>올바르지 않은 함수 인수입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

REP_57169	<b>다른 유형의 여러 연결에서 동일한 이름을 사용하지만 일부 세션 및/또는 변환에는 이 이름이 유형 접두사(예: "Relational:") 없이 연결 정보로 포함되어 있습니다. 이러한 연결 정보에 접두사를 지정하여 이 모호성을 해결해야 합니다.</b>
설명:	지정된 데이터베이스 연결 이름이 관계형 연결로도 있고 응용 프로그램 연결로도 있습니다. 세션 속성에서 저장 프로시저 또는 조회 변환 위치에 대해 데이터베이스 연결 이름을 입력했지만, 연결 이름 앞에 Relational: 또는 Application:을 입력하지 않았습니다. 또는 Application:을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Relational: 또는 Application:을 Relational: 또는 Application:을 세션 속성에서 저장 프로시저 또는 조회 변환 위치에 대한 연결 이름 앞에 입력하십시오.
설명:	연결 교체 대화 상자의 원본 필드에서 데이터베이스 연결 이름이 관계형 연결 및 응용 프로그램 연결로 있습니다. 데이터베이스 연결 이름을 하나 이상의 세션 또는 변환에 입력했지만, 연결 이름 앞에 Relational: 또는 Application:을 지정하지 않았습니다. 또는 Application:을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	Relational: 또는 Application:을 Relational: 또는 Application:을 이 데이터베이스 연결 이름을 지정한 모든 변환 속성 및 세션 속성에서 해당 연결 이름 앞에 입력하십시오.
REP_57201	<b>내부 오류: 리포지토리 개체가 일관되지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_57269	<b>이 연결은 종료되었습니다.</b>
설명:	리포지토리 또는 도메인 관리자가 리포지토리 연결을 종료하여 리포지토리 연결이 종료되었고, 그런 후에 PowerCenter 클라이언트가 동일한 연결을 통해 리포지토리에 다시 연결하려고 시도했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 관리자가 유지 관리 또는 기타 목적을 위해 모든 사용자를 리포지토리에서 연결 해제해야 하는지 확인하십시오. 그런 다음, PowerCenter 클라이언트에서 작업을 다시 시도하십시오.
REP_58224	<b>리포지토리 사용자와 그룹이 업그레이드되지 않았기 때문에 &lt;PowerCenter 클라이언트 도구&gt;에서 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 사용자와 그룹이 업그레이드되지 않았기 때문에 PowerCenter 클라이언트가 리포지토리에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 리포지토리 사용자 및 그룹을 업그레이드하십시오. 그런 다음, PowerCenter 클라이언트에서 작업을 다시 시도하십시오.
REP_61002	<b>경고: 접두사가 제거된 요소 또는 특성이 &lt;XML 정의&gt;에 포함되어 있습니다.</b>
설명:	접두사가 붙은 특성 또는 요소를 포함하는 XML 정의를 업그레이드하고 있습니다. XML 파서는 특성 및 요소에서 접두사를 제거하고 리포지토리 업그레이드를 완료합니다.
사용자 응답:	리포지토리 업그레이드를 완료하고 XML 정의를 다시 가져오십시오.
REP_61003	<b>키 &lt;키 이름&gt;의 키 범위가 비어 있습니다(그룹 &lt;그룹&gt;, 인스턴스 &lt;변환 인스턴스 이름&gt;, 세션 &lt;세션 인스턴스 이름&gt;).</b>
설명:	지정된 키에 대해 키 범위를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	키 범위를 편집하여 해당 키의 시작 및 끝 값을 지정하십시오.

REP_61004	<b>키 &lt;키 이름&gt;의 키 범위가 비어 있습니다(그룹 &lt;그룹&gt;, 세션 &lt;세션 이름&gt;).</b>
설명:	지정된 키에 대해 키 범위를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	키 범위를 편집하여 해당 키의 시작 및 끝 값을 지정하십시오.
REP_61010	<b>변환 필드 &lt;필드 이름&gt;의 유효성을 검사하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 필드 ID 또는 필드가 속하는 테이블 ID가 0입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_61011	<b>변환 필드에는 주기를 포함할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_61012	<b>오류: 필드 &lt;포트 이름&gt;(변환 &lt;변환 이름&gt;)에 대한 유효성을 검사할 수 없습니다.</b>
설명:	디자이너가 변환에 있는 포트의 유효성을 검사할 수 없습니다.
사용자 응답:	이 오류 메시지 이전의 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
REP_61013	<b>그룹 순서의 유효성을 검사하는 중 올바르지 않은 그룹이 발견되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_61014	<b>오류: 변환 &lt;변환 이름&gt;의 그룹에 대한 유효성을 검사할 수 없습니다.</b>
설명:	디자이너가 변환의 유효성을 검사할 수 없습니다.
사용자 응답:	이 오류 메시지 이전의 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
REP_61027	<b>데이터베이스 연결 속성을 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_61031	<b>접두사 제거로 인해 올바르지 않은 XPATH가 생성되었기 때문에 &lt;XML 정의&gt;을(를) 업그레이드할 수 없습니다.</b>
설명:	업그레이드 프로세스로 인해 요소 또는 특성에서 접두사가 제거되었습니다. 그에 따라 XML 맵이 고유하지 않으며 올바른 XPath로 업그레이드될 수 없습니다.
사용자 응답:	XML 정의를 다시 가져오십시오.
REP_61032	<b>접두사 제거로 인해 요소 이름이 충돌하기 때문에 &lt;XML 소스&gt;을(를) 업그레이드할 수 없습니다.</b>
설명:	업그레이드로 인해 XML 요소 이름에서 접두사가 제거됩니다. 업그레이드된 이름이 다른 요소 이름과 충돌할 수 있습니다.
사용자 응답:	XML 정의를 다시 가져오십시오.
REP_61059	<b>경고: XML 소스 &lt;소스&gt;, 버전 &lt;버전&gt;, 폴더 &lt;폴더&gt;을(를) 업그레이드하지 못했습니다.</b>
설명:	일관성 오류가 있기 때문에 소스 XML 정의를 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	XML 정의를 사용할 수 없습니다. 다시 작성해야 합니다.

REP_61060	<b>경고: XML 대상 &lt;대상&gt;, 버전 &lt;버전&gt;, 폴더 &lt;폴더&gt;을(를) 업그레이드하지 못했습니다.</b>
설명:	일관성 오류가 있기 때문에 대상 XML 정의를 업그레이드할 수 없습니다.
사용자 응답:	XML 정의를 사용할 수 없습니다. 다시 작성해야 합니다.
REP_61063	<b>업그레이드 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 소스 또는 대상을 업그레이드하는 중에 오류가 발생했습니다. 소스 또는 대상 가져오기/삽입 중에 메모리 문제 또는 데이터베이스 연결 손실로 인해 이 오류가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	업그레이드를 다시 실행하십시오. 업그레이드에 다시 실패하면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
REP_62340	<b>변환 &lt;소스 또는 대상 인스턴스 이름&gt;에 연결 변수 &lt;연결 변수 이름&gt;이(가) 사용되지만 해당 값이 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	소스 또는 대상 연결 이름은 연결 변수 \$Source 또는 \$Target을 사용하여 지정됩니다. 연결 변수의 값이 정의되어 있지 않고, 통합 서비스는 세션을 실행할 때 어떤 데이터베이스 연결을 사용할지 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성의 속성 탭에 있는 일반 옵션 설정에서 \$Source 또는 \$Target 연결 변수에 대해 값을 입력하십시오.
REP_62373	<b>조회 변환 &lt;변환 이름&gt;이(가) 부분 파이프라인과 연결되지 않았습니다. 이름 &lt;조회 테이블 이름&gt;의 단일 그룹 소스 한정자가 없습니다. 변환이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	조회할 올바른 부분 파이프라인이 없기 때문에 파이프라인 조회 변환이 올바르지 않습니다. 부분 파이프라인이 조회를 위한 소스 한정자에서 단일 그룹 소스를 갖고 있지 않습니다. 따라서 파이프라인 조회 변환의 조회 테이블 이름 특성이 부분 파이프라인의 소스 한정자 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	부분 파이프라인이 올바르게 조회를 위한 소스 한정자에서 단일 그룹 소스를 갖고 있는지 확인하십시오.
REP_62377	<b>사용자 이름 변수 &lt;변수 이름&gt;이(가) 제대로 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	연결 개체의 사용자 이름은 세션 매개 변수 \$ParamName을 사용하여 매개 변수 파일에 정의됩니다. 이 세션 매개 변수의 값이 올바르지 않습니다. 예를 들어 매개 변수 값이 비어 있거나 매개 변수가 매개 변수 파일에 정의되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	매개 변수가 매개 변수 파일에 정의되어 있는지 확인하십시오. 매개 변수 값이 비어 있지 않은지 확인하십시오.
REP_62378	<b>암호 변수 &lt;변수 이름&gt;이(가) 제대로 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	연결 개체의 암호는 세션 매개 변수 \$ParamName을 사용하여 매개 변수 파일에 정의됩니다. 이 세션 매개 변수의 값이 올바르지 않습니다. 예를 들어 매개 변수 값이 비어 있거나 매개 변수가 매개 변수 파일에 정의되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	매개 변수가 매개 변수 파일에 정의되어 있는지 확인하십시오. 매개 변수 값이 비어 있지 않은지 확인하십시오.
REP_62379	<b>연결 이름 &lt;매개 변수 값&gt;이(가) 연결 변수 &lt;변수 이름&gt;에 제대로 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	\$DBConnectionName 같은 세션 매개 변수가 세션 연결을 정의하는 데 사용되었습니다. 매개 변수 파일에서 세션 매개 변수 값이 잘못되었습니다. 예를 들어 매개 변수 값이 비어 있거나 매개 변수가 매개 변수 파일에 정의되어 있지 않습니다.

사용자 응답:	매개 변수가 매개 변수 파일에 정의되어 있는지 확인하십시오. 매개 변수 값이 비어 있지 않은지 확인하십시오.
REP_62385	<b>세션에 매핑 변수가 있기 때문에 고급 복구가 가능하지 않습니다.</b>
설명:	세션에서 매핑 변수를 사용하는 경우, 마지막 검사점에서 다시 시작되도록 세션 복구 전략을 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	마지막 검사점에서 다시 시작되도록 세션 복구 전략을 구성하려면 세션에서 매핑 변수를 제거하십시오.
REP_62386	<b>세션에 매핑 변수가 있기 때문에 세션 &lt;세션 이름&gt;에 고급 복구를 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	세션에서 매핑 변수를 사용하는 경우, 마지막 검사점에서 다시 시작되도록 세션 복구 전략을 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	마지막 검사점에서 다시 시작되도록 세션 복구 전략을 구성하려면 세션에서 매핑 변수를 제거하십시오.

## REP\_CORE 메시지

REP_CORE_59046	<b>리포지토리 서비스 프로세스 &lt;프로세스 이름&gt;에 대한 고가용성 라이선스가 없습니다.</b>
설명:	고가용성 옵션은 리포지토리 서비스 프로세스의 장애 조치에 필요합니다. 사용자에게는 고가용성 옵션이 없습니다.
사용자 응답:	없음.

## RFC 메시지

RFC_17403	<b>함수 반환 매개 변수가 지정되었습니다. 그러나 속성 값 문자열을 구문 분석할 때 필수 값 &lt;값&gt;/&lt;값&gt;개만 찾았습니다.</b>
설명:	속성 값 문자열을 구문 분석할 때 함수 반환 매개 변수에 올바른 반환 값이 지정되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	함수 RETURN 매개 변수에 올바른 반환 값을 입력하십시오.
RFC_17405	<b>소스 정의에서 반환 매개 변수의 상태 또는 텍스트 필드에는 ABAP 유형의 문자가 있어야 합니다.</b>
설명:	소스 정의에서 반환 구조의 상태 또는 텍스트 필드에 ABAP 데이터 유형이 문자로 지정되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	소스 정의에서 반환 구조의 상태 또는 텍스트 필드에 ABAP 데이터 유형을 문자로 지정하십시오.

RFC_17411	<b>행 번호 &lt;행 번호&gt;(테이블 매개 변수 &lt;매개 변수&gt;)에 대한 출력 데이터 변환 오류입니다. 이 행을 건너뛰니다.</b>
설명:	함수 테이블 매개 변수에 대해 올바르지 않은 값이 제공되었습니다. 함수 테이블 매개 변수 필드에 대한 입력 데이터를 매핑에 있는 상응하는 필드의 데이터 유형으로 변환할 수 없는 경우 이 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	함수 테이블 매개 변수에 대해 올바른 값을 입력하십시오.
RFC_17412	<b>스칼라 출력 매개 변수에 대한 출력 Data Transformation 오류입니다. 이 행을 건너뛰니다.</b>
설명:	스칼라 출력 매개 변수에 대해 올바르지 않은 값이 제공되었습니다. 스칼라 출력 매개 변수 필드에 대한 입력 데이터를 매핑에 있는 상응하는 필드의 데이터 유형으로 변환할 수 없는 경우 이 오류가 발생합니다.
사용자 응답:	스칼라 출력 매개 변수에 대해 올바른 값을 입력하십시오.
RFC_17416	<b>예외 &lt;예외&gt;이(가) IntegrationID &lt;통합 ID&gt;을(를) 통한 RFC 함수 호출 시 발생했습니다.</b>
설명:	SAP 응용 프로그램 서버에서 SAP 시스템으로의 RFC 호출이 실패하고 예외가 발생했습니다.
사용자 응답:	SAP 시스템에 대해 올바른 입력 데이터를 입력하십시오. SAP 응용 프로그램 서버가 실행 중인 지 확인하십시오.
RFC_17422	<b>함수 이름 &lt;함수 이름&gt;과(와) 시퀀스 ID &lt;시퀀스 ID&gt;이(가) 일치하지 않습니다. 둘 중 하나가 잘못되었습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환으로 수신 행에 대해 지정된 함수 이름과 시퀀스 ID가 동기화되지 않습니다. 데이터가 올바르지 않거나 손상될 수 있습니다.
사용자 응답:	준비된 데이터가 수정되었거나 준비된 데이터 파이프라인에서 잘못 준비되었을 수 있습니다. 지정된 행 데이터를 확인하십시오.
RFC_17423	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;에 대한 입력이 수신되었지만, 함수 &lt;함수 이름&gt;에 대한 입력이 필요했습니다.</b>
설명:	매핑에 함수가 하나만 있고 시퀀스 ID의 값이 1이 아니거나, 매핑에 함수가 둘 이상 있고 SequenceID의 순서가 순차적이지 않습니다. 예를 들어 첫 번째 행이 SeqID 1로 RFCMSFunctionCall 사용자 지정 변환에 들어오고 두 번째 행이 SeqID 3으로 RFCMSFunctionCall 사용자 지정 변환에 들어옵니다.
사용자 응답:	RFCFunctionCall 사용자 지정 변환은 SequenceID가 이전 SequenceID에서 1씩 증가할 것으로 예상합니다. PreparedData 대상에서 데이터를 점검하십시오.
RFC_17424	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;(TransactionID = &lt;트랜잭션 ID&gt;, IntegrationID = &lt;통합 ID&gt;에 해당) 호출에 실패했습니다. 트랜잭션을 계속 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 TransactionID 및 IntegrationID로 SAP에 함수를 호출했지만 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그의 오류 메시지를 참조하십시오.
RFC_17425	<b>TransactionID &lt;트랜잭션 ID&gt;에 대한 커밋 호출에 실패했습니다.</b>
설명:	SAP에 커밋 함수를 호출했지만 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그의 오류 메시지를 참조하십시오.

RFC_17427	<b>함수 테이블 매개 변수 &lt;매개 변수 이름&gt;의 SAP 내부 테이블을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 새 SAP 내부 테이블을 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 프로세스가 실행되는 노드에서 메모리가 부족한지 확인하십시오.
RFC_17439	<b>연결된 모든 입력 표시기 포트의 값이 NULL입니다. 소스 파일이 올바르게 읽을 수 없습니다. 오류가 발생한 행을 찾으려면 세션 로그를 참조하십시오.</b>
설명:	소스 파일이 올바르게 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 로그 및 소스 파일을 검사하고 오류를 제거하십시오.

## RR 메시지

RR_4004	<b>오류: 온전성 검사를 수행하지 못했습니다. 소스 테이블에 기본 키가 없습니다.</b>
설명:	매핑에 지정된 소스 테이블이 기본 키를 포함하지 않습니다.
사용자 응답:	기본 키를 포함하는 소스 테이블을 사용하거나 소스 테이블을 적절히 편집하십시오. 여러 소스를 사용할 경우 적절한 기본 키-외래 키 관계를 작성해야 합니다.
RR_4006	<b>오류: 온전성 검사를 수행하지 못했습니다. 노드에 키가 없습니다.</b>
설명:	매핑에 지정된 소스 테이블이 적절한 기본 키-외래 키 관계를 포함하지 않습니다. 소스 한정자를 포함하여 여러 소스 테이블을 사용할 경우 각 테이블에 기본 키-외래 키 관계가 있어야 합니다.
사용자 응답:	적절한 기본 키-외래 키 관계를 포함하는 소스 테이블을 사용하거나 소스 테이블을 적절히 편집하십시오.
RR_4025	<b>저장 프로시저를 실행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 데이터베이스에 없는 저장 프로시저를 요청했습니다.
사용자 응답:	지정한 저장 프로시저가 있는지 소스 데이터베이스에서 확인하십시오.
설명:	통합 서비스에서 저장 프로시저를 실행하려는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.
RR_4032	<b>경고: 정렬된 포트의 수(&lt;포트 수&gt;)는 예상한 필드의 수(&lt;연결된 출력 포트 수&gt;)보다 작아야 합니다. 정렬 요청을 무시하는 중입니다.</b>
설명:	소스 한정자 변환에서 다른 변환으로 연결된 출력 포트의 개수가 정렬된 포트 옵션의 소스 한정자 수에 입력된 개수보다 작습니다.
사용자 응답:	정렬 개수가 연결된 포트보다 작거나 같도록 디자이너에서 변경하십시오.
RR_4033	<b>저장 프로시저 호출 텍스트 &lt;호출 텍스트&gt;을(를) 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	지정된 저장 프로시저 호출 텍스트가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	호출 텍스트를 수정한 후에 세션을 다시 실행하십시오.



RR_4034	<b>예상된 열 메타데이터를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
RR_4035	<b>SQL 오류입니다.</b>
설명:	소스에 대해 SQL 쿼리를 실행하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	입력한 SQL 쿼리 재정의 또는 SQL 쿼리를 소스 데이터베이스에서 지원하는지 확인하십시오.  PowerCenter 매핑을 실행 중인 경우 소스 정의 이름이 소스 데이터베이스의 테이블 이름과 일치하는지 확인하십시오.  Developer tool 매핑을 실행 중인 경우 읽기 변환의 데이터 개체 이름이 소스 데이터베이스의 테이블 이름과 일치하는지 확인하십시오.
RR_4036	<b>데이터베이스 &lt;데이터베이스 이름&gt;에 연결하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.
사용자 응답:	올바른 로그인 정보를 입력하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.
RR_4038	<b>저장 프로시저를 설정하는 중 오류가 발생했습니다. Session-&gt; m_pMapping이 손상되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 메모리가 부족하거나 일관성 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
RR_4039	<b>소스 데이터베이스 연결의 코드 페이지에 올바르지 않은 문자가 사용자 정의 쿼리 &lt;쿼리&gt;에 포함되어 있습니다. 쿼리의 위치 &lt;숫자&gt;에서 올바르지 않은 문자로 시작됩니다.</b>
설명:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자를 포함하는 쿼리를 입력했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에 포함된 문자만 포함하도록 쿼리를 변경하십시오.
RR_4040	<b>소스 데이터베이스 연결의 코드 페이지에 올바르지 않은 문자가 사용자 정의 조인 조건 및/또는 소스 필터 조건 &lt;문자열&gt;에 포함되어 있습니다. 위 조건의 위치 &lt;숫자&gt;에서 올바르지 않은 문자로 시작됩니다.</b>
설명:	조인 조건 또는 소스 필터 조건 또는 조인 조건과 필터 조건의 조합에는 소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에서만 올바른 문자가 포함됩니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에 포함된 문자를 포함하도록 조인 조건, 필터 조건 또는 두 조건을 변경하십시오.
RR_4041	<b>소스 데이터베이스 연결의 코드 페이지에 올바르지 않은 문자가 사용자 정의 소스 필터 조건 &lt;문자열&gt;에 포함되어 있습니다. 필터 조건의 위치 &lt;숫자&gt;에서 올바르지 않은 문자로 시작됩니다.</b>
설명:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자를 포함하는 필터 조건을 입력했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에 포함된 문자를 포함하도록 필터 조건을 변경하십시오.
RR_4043	<b>오류: 소스 한정자 &lt;소스 한정자 이름&gt;의 소스를 분할하는 데 사용되는 필드가 하나 이상 삭제되었습니다. 분할 정보를 수정하려면 세션을 편집하고 저장하십시오.</b>
설명:	삭제한 소스 한정자에 포트의 파티션 키를 정의했습니다.

사용자 응답: 세션을 편집하여 소스 한정자에서 파티션 키를 제거하십시오. 그런 다음 새 파티션 정보를 세션에 저장하고 세션을 다시 실행하십시오.

## RS 메시지

RS_39037	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;을(를) 시작하지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리 서비스가 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트 프로세스를 시작하지 못했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그 파일에서 앞에 있는 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하십시오. 리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오. 리포지토리 구성 정보가 올바른지 확인하십시오. 다른 리포지토리 서비스가 해당 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트를 실행하고 있는지 확인하십시오.
RS_39061	<b>종료 중이기 때문에 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;을(를) 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리가 종료되는 중이기 때문에 해당 리포지토리를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 시작하려면 종료될 때까지 기다린 후 리포지토리를 시작해 보십시오. 시스템 관리자가 유지 관리 목적으로 리포지토리를 종료하고 있지 않은지 확인하십시오.
RS_39068	<b>LDR &lt;로컬 리포지토리 이름&gt;을(를) GDR &lt;글로벌 리포지토리 이름&gt;에 등록하지 못했습니다.</b>
설명:	로컬 또는 글로벌 리포지토리에 대해 잘못된 연결 정보를 지정했기 때문에 리포지토리 서비스가 로컬 리포지토리를 글로벌 리포지토리에 등록할 수 없습니다. 이 메시지 이전에 메시지 RS_39090 또는 메시지 RS_39091이 표시될 수 있습니다.
사용자 응답:	이전 메시지를 점검하여 자세한 내용을 확인하십시오.
RS_39090	<b>리포지토리 &lt;repository_name&gt;을(를) 시작하거나 해당 리포지토리에 연결하지 못했기 때문에 [등록] 작업을 완료할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 중 하나에 대해 리포지토리 에이전트 프로세스를 시작할 수 없기 때문에 로컬 리포지토리를 글로벌 리포지토리에 등록할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오. 또한 로컬 및 글로벌 리포지토리 데이터베이스가 실행 중이며 올바른 연결 정보를 입력했는지 확인하십시오.
RS_39091	<b>리포지토리 &lt;repository_name&gt;을(를) 시작하거나 해당 리포지토리에 연결하지 못했기 때문에 [UnRegister] 작업을 완료할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리 중 하나에 대해 리포지토리 에이전트 프로세스를 시작할 수 없기 때문에 로컬 리포지토리를 글로벌 리포지토리에서 등록 해제할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그 파일에서 앞에 있는 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하십시오. 리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오. 리포지토리 구성 정보가 올바른지 확인하십시오. 다른 리포지토리 서비스가 해당 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트를 실행하고 있는지 확인하십시오.

RS_39092	<b>리포지토리를 시작하거나 해당 리포지토리에 연결하지 못했기 때문에 리포지토리 &lt;repository_name&gt;을(를) 글로벌 리포지토리로 승격시킬 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트 프로세스를 시작할 수 없기 때문에 로컬 리포지토리를 글로벌 리포지토리로 승격시킬 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그 파일에서 앞에 있는 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하십시오. 리포지토리 데이터베이스가 실행 중인지 확인하십시오. 리포지토리 구성 정보가 올바른지 확인하십시오. 다른 리포지토리 서비스가 해당 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트를 실행하고 있는지 확인하십시오.
RS_39107	<b>비활성화되었기 때문에 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;을(를) 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리가 비활성화되었기 때문에 리포지토리 서비스에서 해당 리포지토리를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 활성화하십시오. 활성화할 수 없으면 리포지토리 관리자가 유지 관리를 위해 리포지토리를 비활성화했을 수 있습니다.
RS_39109	<b>비활성화되지 않았기 때문에 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;을(를) 활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	리포지토리가 이미 활성화되었기 때문에 리포지토리 서비스에서 해당 리포지토리를 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
RS_39120	<b>오류: 이 제품 라이선스는 글로벌 리포지토리를 허용하지 않습니다. PowerCenter 라이선스만 글로벌 리포지토리를 허용합니다.</b>
설명:	현재 라이선스로 글로벌 리포지토리를 작성하거나 로컬 리포지토리를 글로벌 리포지토리로 승격시킬 수 없습니다.
사용자 응답:	글로벌 리포지토리를 작성하려면 팀 기반 개발 옵션을 구입해야 합니다.
RS_39121	<b>오류: 이 제품 라이선스는 리포지토리 등록 또는 등록 해제를 허용하지 않습니다. PowerCenter 라이선스만 글로벌 리포지토리를 허용합니다.</b>
설명:	현재 라이선스로 로컬 리포지토리를 글로벌 리포지토리에 등록하거나 글로벌 리포지토리에서 등록 해제할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 리포지토리 도메인에서 등록하거나 등록 해제하려면 팀 기반 개발 옵션을 구입해야 합니다.
RS_39141	<b>오류: 리포지토리 이름 &lt;리포지토리 이름&gt;에 올바르지 않은 문자가 있습니다.</b>
설명:	리포지토리 이름에 잘못된 문자가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리 구성을 작성하십시오. 리포지토리 이름을 지정할 때 올바른 문자만 포함하십시오.
RS_39145	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;을(를) 리포지토리 &lt;대상 리포지토리 이름&gt;에 복사하지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리가 대상 데이터베이스에 이미 있기 때문에 리포지토리 서비스가 해당 리포지토리를 다른 데이터베이스로 복사할 수 없습니다.
사용자 응답:	리포지토리를 삭제하십시오. 데이터를 저장하려면 삭제 이전에 리포지토리를 대상 데이터베이스에 백업하십시오.
설명:	리포지토리 서비스가 리포지토리를 다른 데이터베이스로 복사할 수 없습니다.

사용자 응답:	대상 데이터베이스 서버 로그를 점검하거나 리포지토리 서비스 로그의 이전 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하십시오.
RS_39209	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 대한 호출을 완료하지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리 서비스가 지정된 리포지토리에 대한 리포지토리 에이전트에 연결하지 못했습니다. 리포지토리 에이전트가 중지되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리 에이전트가 실행 중인지 확인하십시오. 관련된 오류 메시지를 읽고 자세한 내용을 확인하십시오.

## 제 18 장

# S 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [SAPUTIL 메시지, 341](#)
- [SDKC 메시지, 342](#)
- [SDKS 메시지, 342](#)
- [SDKXML 메시지, 343](#)
- [SF 메시지, 343](#)
- [SFDC 메시지, 348](#)
- [SM 메시지, 351](#)
- [SORT 메시지, 355](#)
- [SPC 메시지, 357](#)
- [SQL 메시지, 358](#)
- [SR 메시지, 360](#)

## SAPUTIL 메시지

SAPUTIL\_99506 **도움말 옵션의 사용법이 올바르지 않습니다.**

설명: *pmsaputil* 도움말을 보기 위한 명령이 올바르지 않습니다.

사용자 응답: *pmsaputil help setparams* 또는 *pmsaputil help startchain*을 입력하십시오.

SAPUTIL\_99057 **데이터를 받기 위한 호출에 실패하여 예외 <오류 메시지>이(가) 발생했습니다.**

설명: SAP 호출에서 데이터가 반환되지 않았습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가적인 SAP 오류 메시지를 참조하십시오.

SAPUTIL\_99072 **SAP 시스템에 대한 연결이 실패했습니다. <오류 메시지>입니다.**

설명: 통합 서비스에서 SAP 시스템에 연결할 수 없습니다. 로그인 자격 증명이 올바르지 않을 수 있습니다. 또는 SAP 시스템이 실행되고 있지 않습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가적인 SAP 오류 메시지를 참조하십시오.

SAPUTIL\_99076 **제공한 컨텍스트가 올바르지 않습니다.**

설명: 컨텍스트 명령 매개 변수에 BWOHS 값이 필요합니다.

사용자 응답: 컨텍스트 명령 매개 변수에 대해 BWOHS를 입력하십시오.

## SDKC 메시지

SDKC\_37005 **이 프로세스에 필요한 글로벌 로컬을 찾을 수 없습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

SDKC\_37006 **올바르지 않은 코드 페이지 ID <ID>입니다.**

설명: 코드 페이지가 올바르지 않습니다.

사용자 응답: 유효한 코드 페이지를 지정하십시오.

SDKC\_37007 **로컬을 작성하지 못했습니다.**

설명: 내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

SDKC\_37008 **메시지 카탈로그를 로드할 수 없습니다.**

설명: 메시지 카탈로그에 대해 올바르지 않은 경로를 지정했습니다.

사용자 응답: 유효한 메시지 카탈로그 경로를 지정하십시오.

## SDKS 메시지

SDKS\_38005 **라이브러리 <라이브러리>을(를) 플러그 인 번호 <ID>에 대해 로드할 수 없습니다.**

설명: 리포지토리 플러그 인에 대해 지정된 라이브러리를 PowerCenter에서 로드할 수 없습니다. 라이브러리 또는 종속 라이브러리가 적절한 디렉터리에 없을 수 있습니다.

사용자 응답: 라이브러리 및 종속 라이브러리가 유효한 디렉터리에 있는지 확인하십시오.

SDKS\_38006 **플러그 인 번호 <ID>의 인터페이스 버전 <버전>이(가) SDK 인터페이스 버전 <버전>과(와) 호환되지 않습니다.**

설명: 플러그 인의 버전과 SDK의 버전이 호환되지 않습니다.

사용자 응답: 플러그 인 버전을 SDK 호환 버전으로 업데이트하십시오.

SDKS\_38007 **<판독기/기록기> 플러그 인 #<ID> <단계> 중 오류가 발생했습니다.**

설명: 플러그 인 초기화 또는 초기화 취소 중에 오류가 있었습니다.

사용자 응답: 자세한 내용은 추가적인 오류 메시지를 참조하십시오.

SDKS_38200	<b>파티션 수준 [SQ_MSMQ_SOURCE]: 플러그 인 #310000이 init()에서 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SDKS_38505	<b>플러그 인 번호 &lt;ID&gt;의 대상 &lt;대상&gt;이(가) 오류 임계값 &lt;숫자&gt;에 도달했음을 나타냅니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 세션의 최대 오류 수에 도달했습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	세션당 허용 가능한 오류의 수를 증가시키려면 세션 오류 임계값을 높이십시오.
SDKS_38605	<b>플러그 인 번호 &lt;ID&gt;의 대상 &lt;대상&gt;에서 임시 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 연결 오류로 인해 대상에 데이터를 쓸 수 없었습니다.
사용자 응답:	대상에 대한 연결이 설정될 수 있는지 확인하십시오.

## SDKXML 메시지

SDKXML_43009	<b>플러그 인 수준: CT가 &lt;함수 이름&gt;()에서 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	Java 사용자 지정 변환 또는 Java 변환을 위한 플러그 인이 플러그 인 수준 함수 실행 중에 실패했습니다.
사용자 응답:	Java 변환을 포함하는 세션에 대해 메시지가 생성되면 디자이너에서 변환에 대한 코드를 다시 컴파일하고 세션을 다시 실행하십시오.

## SF 메시지

SF_31143	<b>프록시 &lt;프록시 ID&gt;을(를) 통해 Salesforce에 연결하지 못했습니다 (원인: &lt;오류 메시지&gt; 오류).</b>
설명:	통합 서비스가 구성된 프록시를 사용하여 Salesforce에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SF_31233	<b>Salseforce 일괄 API에 연결하기 위해 cURL을 설정할 수 없습니다. 표준 Salesforce API를 사용합니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 Salesforce 일괄 API에 연결할 수 없습니다. 대신, 표준 Salesforce API를 사용하여 연결합니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 동일한 오류가 발생하면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_31234	<b>Salesforce에서 일괄 API 오류를 받았습니다. 예외 코드는 &lt;코드&gt;입니다. 예외 메시지는 &lt;메시지&gt;입니다.</b>
설명:	Salesforce 일괄 API에서 내부 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 동일한 오류가 발생하면 Salesforce에 문의하여 자세한 내용을 확인하십시오.
SF_31235	<b>일괄 API cURL 오류가 수신되었습니다. 오류 메시지 &lt;메시지&gt;입니다.</b>
설명:	Salesforce 일괄 API에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 동일한 오류가 발생하면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_31242	<b>일괄 API 작업 ID &lt;작업 ID&gt;이(가) 실패했습니다.</b>
설명:	Salesforce 일괄 API 작업이 실패했습니다.
사용자 응답:	활동 로그에서 관련 오류를 확인하십시오. 오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SF_31253	<b>프록시 &lt;프록시 ID&gt;을(를) 통해 Salesforce에 연결하지 못했습니다 (원인: &lt;오류 메시지&gt; 오류).</b>
설명:	통합 서비스가 구성된 프록시를 사용하여 Salesforce에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SF_31255	<b>Salesforce에서 일괄 &lt;일괄 ID&gt;(작업 ID &lt;작업 ID&gt;)을(를) 처리할 수 없습니다(오류 &lt;메시지&gt;).</b>
설명:	Salesforce에서 Salesforce 일괄 API 세션의 일괄을 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SF_31259	<b>ZLib 압축에서 오류 &lt;메시지&gt;을(를) 반환했습니다.</b>
설명:	Salesforce 일괄 API 세션의 데이터를 압축하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 동일한 오류가 발생하면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_31324	<b>프록시 &lt;프록시 ID&gt;을(를) 통해 Salesforce에 연결하지 못했습니다 (원인: &lt;오류 메시지&gt; 오류).</b>
설명:	통합 서비스가 구성된 프록시를 사용하여 Salesforce에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SF_31426	<b>프록시 &lt;프록시 ID&gt;을(를) 통해 Salesforce에 연결하지 못했습니다 (원인: &lt;오류 메시지&gt; 오류).</b>
설명:	통합 서비스가 구성된 프록시를 사용하여 Salesforce에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SF_31523	<b>프록시 &lt;프록시 ID&gt;을(를) 통해 Salesforce에 연결하지 못했습니다 (원인: &lt;오류 메시지&gt; 오류).</b>
설명:	통합 서비스가 구성된 프록시를 사용하여 Salesforce에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류를 수정한 후 세션을 다시 실행하십시오.



SF_34030	<b>클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt;, 연결 &lt;연결 ID&gt;: 받지 못했습니다. 시스템에서 오류 코드 &lt;오류 번호&gt;, 오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 반환됩니다.</b>
설명:	클라이언트 응용 프로그램이 연결을 설정하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 통합 서비스를 비활성화했다가 활성화하십시오.
SF_34032	<b>PROTOCOL ERROR로 인해 클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt; 연결을 닫는 중입니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34033	<b>PROTOCOL ERROR: 예기치 않은 유형 &lt;유형&gt;의 개체를 클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt;에서 연결 &lt;연결 ID&gt;을(를) 통해 받았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34034	<b>PROTOCOL ERROR: 예기치 않은 유형 &lt;유형&gt;의 개체를 클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt;에서 연결 &lt;연결 ID&gt;을(를) 통해 받았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34035	<b>PROTOCOL ERROR: 요청 ID &lt;요청 ID&gt;을(를) 받았습니다. 하지만 요청 ID &lt;요청 ID&gt;을(를) 클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt;에서 연결 &lt;연결 ID&gt;을(를) 통해 받기를 기다리던 중이었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34036	<b>PROTOCOL ERROR: 요청 키 &lt;키&gt;을(를) 받았습니다. 하지만 요청 키 &lt;키&gt;을(를) 클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt;에서 연결 &lt;연결 ID&gt;을(를) 통해 받기를 기다리던 중이었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34037	<b>PROTOCOL ERROR: 요청 유형 &lt;요청 유형&gt;을(를) &lt;상태&gt; 상태로 클라이언트 응용 프로그램 &lt;응용 프로그램&gt;에서 연결 &lt;연결 ID&gt;을(를) 통해 받았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34062	<b>서비스 제어 관리자를 열 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34063	<b>서비스 제어 관리자를 닫을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34064	<b>서비스 데이터베이스를 잠글 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34065	<b>서비스 데이터베이스의 잠금을 해제할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34066	<b>서비스를 열 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34067	<b>서비스를 닫을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34068	<b>서비스를 쿼리할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34069	<b>서비스를 제어할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34070	<b>서비스를 중지할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34071	<b>서비스를 삭제할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34072	<b>서비스를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34094	<b>치명적 신호가 발생했습니다. 이 서버 프로세스가 곧 중단됩니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

SF_34095	<b>치명적 신호로 인해 이 프로세스가 중단되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 이 메시지는 SF_34094 뒤에 나타납니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34096	<b>SIGFPE 신호가 발생했습니다. 이 서버 프로세스가 중단되고 있습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SF_34098	<b>메모리를 할당하지 못했습니다. 가상 메모리가 부족합니다.</b>
설명:	통합 서비스에 더 많은 메모리가 필요합니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템에서 사용 가능한 가상 메모리 양을 증가시키십시오.
SF_34105	<b>표준 오류(stderr) 메시지를 파일 &lt;파일 이름&gt;(으)로 리디렉션하지 못했습니다. 시스템 오류는 &lt;시스템 오류 번호&gt; &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	표준 출력 및 표준 오류 메시지를 파일로 리디렉션하기 위해 통합 서비스 사용자 지정 속성인 ConsoleOutputFilename을 활성화했습니다. 통합 서비스가 표준 오류 메시지를 리디렉션할 수 없었고 초기화에 실패했습니다. 파일 설명자 또는 메모리 등의 리소스가 부족했기 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 오류를 검토하고 시스템 관리자에게 문의하십시오.
SF_34106	<b>표준 출력(stdout) 메시지를 파일 &lt;파일 이름&gt;(으)로 리디렉션하지 못했습니다. 시스템 오류는 &lt;시스템 오류 번호&gt; &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	표준 출력 및 표준 오류 메시지를 파일로 리디렉션하기 위해 통합 서비스 사용자 지정 속성인 ConsoleOutputFilename을 활성화했습니다. 통합 서비스가 표준 출력 메시지를 리디렉션할 수 없었고 초기화에 실패했습니다. 파일 설명자 또는 메모리 등의 리소스가 부족했기 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 오류를 검토하고 시스템 관리자에게 문의하십시오.
SF_34109	<b>콘솔 출력(stdout/stderr) 메시지를 리디렉션하기 위한 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열지 못했습니다. 시스템 오류 메시지는 &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	표준 출력 및 표준 오류 메시지를 파일로 리디렉션하기 위해 통합 서비스 사용자 지정 속성인 ConsoleOutputFilename을 활성화했습니다. 통합 서비스가 메시지를 기록하기 위해 파일을 열지 못했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 시작하는 사용자에게 해당 파일 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.  시스템 오류를 검토하고 시스템 관리자에게 문의하십시오.
SF_34120	<b>클라이언트 응용 프로그램 &lt;클라이언트 이름&gt;(호스트 &lt;호스트 이름&gt;, 연결 &lt;연결 이름&gt;)의 요청 GUID &lt;GUID&gt;을(를) 지속할 수 없습니다. 서비스 프로세스 실패 후에 요청이 실행되지 않았을 수 있습니다.</b>
설명:	임시적 오류 중에 통합 서비스는 복구 요청을 저장하기 위해 \$PMStorageDir에 액세스할 수 없었습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 \$PMStorageDir에 액세스할 수 있도록 하십시오. 디렉터리가 없거나 해당 디렉터리에 기록할 수 없으면 요청이 지속될 수 없습니다.

SF_34130	<b>디렉터리 &lt;디렉터리 이름&gt;에서 저장소 파일을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	저장소 디렉터리가 없거나 이 디렉터리에 저장소 파일이 없습니다.
사용자 응답:	실제 존재하는 디렉터리로 \$PMStorageDir 디렉터리 경로가 설정되어 있고 해당 디렉터리에 대해 적절한 쓰기 권한을 갖고 있는지 확인하십시오.
SF_34132	<b>저장소 파일에서 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	쓰기 권한이 없거나 디스크가 가득 찼습니다.
사용자 응답:	쓰기 권한을 갖고 있으며 디스크에 저장소 파일을 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
SF_34134	<b>저장소 파일 &lt;파일 이름&gt;에 쓰는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	쓰기 권한이 없거나 디스크가 가득 찼습니다.
사용자 응답:	쓰기 권한을 갖고 있으며 디스크에 저장소 파일을 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
SF_34135	<b>저장소 파일에 쓰는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	작업 상태를 쓰기 위한 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 통합 서비스에 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자가 쓰기 권한을 갖고 있으며 디스크에 저장소 파일을 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
SF_34136	<b>저장소 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 제거하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	저장소 파일이 사용 중이거나 저장소 파일에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	쓰기 권한을 갖고 있으며 디스크에 저장소 파일을 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
SF_34155	<b>하위 프로세스 &lt;프로세스 ID&gt;이(가) 가상 중단 오류 번호 &lt;오류 번호&gt;(으)로 인해 종료되었습니다.</b>
설명:	세션 또는 명령 태스크가 예기치 않게 종료되었고 통합 서비스 프로세스를 실행하는 시스템에서 오류가 생성되었습니다.
사용자 응답:	오류 번호를 사용하여 오류 원인을 확인하십시오. 메모리 부족 오류를 나타낼 경우 스왑 공간을 늘리거나 최대 프로세스 수 임계값을 줄이십시오. 최대 프로세스 수 임계값은 Administrator 도구에서 해당 노드의 속성 탭에 정의합니다.  명령 태스크에 대한 프로세스의 코어 파일을 검토하십시오.
SF_34160	<b>고가용성이 비활성화되었습니다. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.</b>
설명:	통합 서비스의 사용자 지정 속성이 고가용성을 비활성화하도록 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## SFDC 메시지

SFDC_31101	<b>로그인에 실패했습니다. 사용자는 &lt;로그인 사용자 이름&gt;입니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	잘못된 사용자 이름 또는 암호로 Salesforce.com에 로그인하려고 했습니다.

사용자 응답:	사용자 이름과 암호가 유효한지 확인하십시오.
SFDC_31102	<b>쿼리에 실패했습니다. 사용자는 &lt;로그인 사용자 이름&gt;입니다. SOSQL은 &lt;SOSQL 쿼리&gt;입니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	SOQL 쿼리를 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31103	<b>QueryMore에 실패했습니다. 사용자는 &lt;로그인 사용자 이름&gt;입니다. SOSQL은 &lt;SOSQL 쿼리&gt;입니다. 쿼리 배치 인덱스는 &lt;쿼리 배치&gt;입니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	queryMore 작업을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31105	<b>필드가 일치하지 않습니다. 필요한 필드 이름은 &lt;필드 이름&gt;입니다. 반환된 필드 이름은 &lt;필드 이름&gt;입니다.</b>
설명:	소스 또는 대상 정의에 정의된 필드 이름이 Salesforce.com에서 반환된 필드 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	소스 또는 대상 정의에 있는 필드 이름을 Salesforce 개체에 있는 필드 이름과 일치하도록 변경하십시오.
SFDC_31106	<b>GetServerTimestamp에 실패했습니다. 사용자는 &lt;로그인 사용자 이름&gt;입니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 현재 시스템 타임스탬프를 Salesforce 서비스에서 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31107	<b>GetDeleted에 실패했습니다. 사용자는 &lt;로그인 사용자 이름&gt;입니다. 시작 시간은 &lt;시간&gt;입니다. 종료 시간은 &lt;시간&gt;입니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 시간 범위 내에 조직 데이터에서 삭제된 개체 인스턴스의 목록을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31112	<b>플러시 간격 값 &lt;초 수&gt;이(가) 올바르지 않습니다. 양의 정수 값으로 설정되어야 합니다.</b>
설명:	변경 데이터 캡처 플러시 간격 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	변경 데이터 캡처를 사용하는 경우 세션 속성에서 플러시 간격을 양의 정수 값으로 설정하십시오.
SFDC_31113	<b>변환 오류가 발생했습니다. 필드 이름은 &lt;필드 이름&gt;입니다. 데이터 값은 &lt;변환 전의 필드 값&gt;입니다.</b>
설명:	Salesforce 데이터 유형에서 PowerCenter 데이터 유형으로 데이터를 변환하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	필드의 데이터 유형을 확인하고 필요에 따라 변경한 후 세션을 다시 실행하십시오.
SFDC_31114	<b>행 오류 &lt;행 오류 수&gt;이(가) 세션 임계값 &lt;오류 임계값&gt;을(를) 초과했습니다.</b>
설명:	행 오류의 수가 세션 오류 임계값에 의해 허용되는 오류 수보다 높았습니다.

사용자 응답:	행 오류를 수정한 다음 세션을 다시 실행하십시오.
SFDC_31115	<b>소스 &lt;소스 이름&gt; 및 응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;의 필드 수가 다릅니다.</b>
설명:	소스와 응용 프로그램 소스 한정자 변환에서 필드 수가 같지 않습니다.
사용자 응답:	소스와 응용 프로그램 소스 한정자 변환에서 필드 수가 서로 같도록 하십시오.
SFDC_31116	<b>소스 필드 &lt;소스 필드&gt; 및 응용 프로그램 소스 한정자 필드 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;의 이름이 다릅니다.</b>
설명:	소스 필드 이름이 응용 프로그램 소스 한정자 포트 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 소스 한정자 변환의 포트 이름을 소스의 필드 이름과 일치하도록 변경하십시오.
SFDC_31117	<b>소스 필드 &lt;소스 필드&gt; 및 응용 프로그램 소스 한정자 필드 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;의 필드 위치가 다릅니다.</b>
설명:	소스에 있는 필드의 위치가 응용 프로그램 소스 한정자 변환에 있는 필드와 다릅니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 소스 한정자 변환에 있는 필드를 소스에서의 필드 위치와 일치하도록 이동하십시오.
SFDC_31118	<b>소스 필드 &lt;소스 필드 이름&gt; 및 응용 프로그램 소스 한정자 필드 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 필드 이름&gt;의 데이터 유형, 전체 자릿수 또는 배열이 다릅니다.</b>
설명:	소스에 있는 필드의 데이터 유형, 전체 자릿수 또는 배열이 응용 프로그램 소스 한정자 변환에 있는 필드와 다릅니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 소스 한정자에 있는 필드의 데이터 유형, 전체 자릿수 및 배열을 소스에 있는 필드의 데이터 유형, 전체 자릿수 및 배열과 일치하도록 변경하십시오.
SFDC_31201	<b>로그인에 실패했습니다. 사용자는 &lt;로그인 사용자 이름&gt;입니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	잘못된 사용자 이름 또는 암호로 Salesforce.com에 로그인하려고 했습니다.
사용자 응답:	사용자 이름과 암호가 유효한지 확인하십시오.
SFDC_31202	<b>salesforce.com에서 받는 중 오류가 발생했습니다. 필드 &lt;필드 이름&gt;입니다. 상태 코드 &lt;상태 코드&gt;입니다. 메시지 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 Salesforce.com 개체를 작성, 업데이트, upsert하거나 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	오류 메시지를 읽고 필요에 따라 변경하십시오. 자세한 내용은 Salesforce.com 설명서에서 해당 오류 코드를 조회하십시오.
SFDC_31203	<b>작성 요청에서 오류를 받았습니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 오류 하위 코드 &lt;오류 하위 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다. 세부 정보는 &lt;오류 세부 정보&gt;입니다.</b>
설명:	작성 요청에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31204	<b>업데이트 요청에서 오류를 받았습니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 오류 하위 코드 &lt;오류 하위 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다. 세부 정보는 &lt;오류 세부 정보&gt;입니다.</b>
설명:	업데이트 요청에서 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31205	<b>삭제 요청에서 오류를 받았습니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 오류 하위 코드 &lt;오류 하위 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다. 세부 정보는 &lt;오류 세부 정보&gt;입니다.</b>
설명:	삭제 요청에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31206	<b>upsert 요청에서 오류를 받았습니다. 오류 코드는 &lt;오류 코드&gt;입니다. 오류 하위 코드 &lt;오류 하위 코드&gt;입니다. 이유는 &lt;오류 메시지&gt;입니다. 세부 정보는 &lt;오류 세부 정보&gt;입니다.</b>
설명:	upsert 요청에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
SFDC_31207	<b>upsert이 설정되어 있으나 외부 ID가 없습니다.</b>
설명:	삽입/업데이트를 upsert으로 처리 옵션이 활성화되어 있지만, 외부 ID가 제공되지 않았습니다.
사용자 응답:	외부 ID가 Salesforce 개체에 정의되어 있는지 확인하십시오. 또한 외부 ID가 매핑에서 연결되는지 확인하십시오.
SFDC_31208	<b>행 업데이트 또는 삭제가 발생했지만, ID 열이 연결되지 않았습니다.</b>
설명:	ID 열이 연결되지 않았지만, 업데이트 또는 삭제를 위해 ID 열이 필요합니다.
사용자 응답:	매핑에서 ID 열을 연결하십시오. 행 업데이트 또는 행 삭제가 발생한 경우에는 행 업데이트 또는 행 삭제가 대상에 도달하지 않도록 하십시오.

## SM 메시지

SM_7024	<b>변환 구문 분석의 치명적 오류: 필터 절이 숫자 값으로 평가되지 않았습니다.</b>
설명:	필터 변환에 지정한 필터 조건이 숫자 값으로 평가되지 않습니다.
사용자 응답:	필터 조건이 숫자 값으로 평가되도록 하십시오.
SM_7027	<b>변환 평가 오류로 인해 현재 행을 건너뛵니다. 존재하지 않는 행을 삭제하려고 합니다.</b>
설명:	특정 행을 포함하는 식을 통합 서비스에서 평가하지 못하여 해당 행을 건너뛰도록 했습니다.
사용자 응답:	건너뛴 행에 대한 정보는 세션 로그에서 확인하십시오.
SM_7038	<b>집계 오류: 통합 서비스의 데이터 이동 모드 &lt;통합 서비스의 데이터 이동 모드&gt;이(가) 캐시의 데이터 이동 모드 &lt;캐시의 데이터 이동 모드&gt;과(와) 일치하지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스 데이터 이동 모드를 변경한 후에 증분 집계를 사용하여 세션을 시작했습니다. 통합 서비스는 다른 데이터 이동 모드에서 작성된 증분 집계 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	기존 증분 집계 파일을 삭제하십시오. 또는 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오. 또는 통합 서비스 데이터 이동 모드가 잘못 변경된 경우에는 데이터 이동 모드를 원래 설정으로 다시 변경하십시오.

SM_7051	<b>집계 오류: 인덱스 파일 타임스탬프가 집계 변환 또는 매핑의 타임스탬프보다 오래되었습니다.</b>
설명:	집계 변환을 포함하는 매핑을 수정했거나 집계 변환을 수정했습니다. 매핑 또는 집계 변환을 수정한 후에 증분 집계 세션을 실행할 때 통합 서비스에서 올바르지 않은 기존 캐시 파일을 집계 수정 내용과 함께 다시 사용하려고 했습니다.
사용자 응답:	매핑 및 집계 변환 타임스탬프는 캐시 파일보다 오래된 것이어야 합니다. 집계 캐시를 다시 초기화하거나 캐시 파일을 수동으로 삭제하십시오.
SM_7072	<b>집계 오류: 키는 내림차순으로 정렬되어야 합니다.</b>
설명:	집계 변환에서 정렬된 입력 옵션을 선택했지만, 집계 변환으로 들어오는 데이터가 정렬되지 않았습니다.
사용자 응답:	집계 변환 이전에 데이터를 정렬하거나 정렬된 입력 옵션을 선택 취소하십시오. 소스 한정자 변환에서 정렬된 포트 옵션을 사용하여 데이터를 정렬하거나, 분류기 변환을 사용할 수 있습니다.
SM_7073	<b>집계 오류: 키는 오름차순으로 정렬되어야 합니다.</b>
설명:	집계 변환에서 정렬된 입력 옵션을 선택했지만, 집계 변환으로 들어오는 데이터가 정렬되지 않았습니다.
사용자 응답:	집계 변환 이전에 데이터를 정렬하거나 정렬된 입력 옵션을 선택 취소하십시오. 소스 한정자 변환에서 정렬된 포트 옵션을 사용하여 데이터를 정렬하거나, 분류기 변환을 사용할 수 있습니다.
SM_7087	<b>집계 오류: 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt; 및 캐시된 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;이(가) 양방향으로 호환되지 않습니다.</b>
설명:	증분 집계를 사용하여 세션 코드 페이지를 변경했습니다. 새 코드 페이지가 이전 코드 페이지와 호환되지 않습니다. 따라서 기존 집계 캐시의 데이터가 새 세션 코드 페이지와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	캐시의 데이터를 다시 사용하려면 현재 세션의 코드 페이지를 호환되는 코드 페이지로 설정하십시오. 그렇지 않으면 캐시를 다시 초기화하거나 캐시 파일을 수동으로 삭제하십시오.
SM_7088	<b>집계 오류: 정렬 순서 &lt;정렬 순서&gt; 및 캐시된 정렬 순서 &lt;정렬 순서&gt;이(가) 일치하지 않습니다.</b>
설명:	세션 정렬 순서를 변경했습니다. 새 정렬 순서가 이전 코드 페이지 정렬 순서와 호환되지 않습니다. 따라서 기존 집계 캐시의 데이터가 새 세션 코드 페이지와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	캐시의 데이터를 다시 사용하려면 현재 세션의 정렬 순서를 호환되는 코드 페이지 정렬 순서로 설정하십시오. 그렇지 않으면 캐시를 다시 초기화하거나 캐시 파일을 수동으로 삭제하십시오.
SM_7089	<b>집계 오류: 집계 캐시에 알 수 없는 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;이(가) 있습니다.</b>
설명:	다른 코드 페이지가 사용되는 다른 서버 환경에서 증분 집계 캐시가 생성되었기 때문에 해당 캐시를 작성하는 데 사용된 코드 페이지를 통합 서비스에서 식별할 수 없습니다.
사용자 응답:	캐시를 다시 초기화하거나 캐시 파일을 수동으로 삭제하십시오.
SM_7091	<b>변환 구문 분석의 치명적 오류: 업데이트 전략 식이 숫자 값으로 평가되지 않았습니다.</b>
설명:	업데이트 전략 변환에서 지정한 업데이트 전략 식이 숫자 값으로 평가되지 않습니다.
사용자 응답:	업데이트 전략 식이 숫자 값으로 평가되도록 하십시오.



SM_7096	<b>집계 오류: 캐시 업그레이드 유틸리티 &lt;유틸리티 이름&gt;을(를) 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 캐시 업그레이드 유틸리티를 찾을 수 없어 통합 서비스에서 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	캐시 업그레이드 유틸리티(UNIX의 경우 pmcacheupgr, Windows의 경우 pmcacheupgr.exe)가 PowerCenter 서비스 설치 디렉터리에 있는지 확인하십시오.
SM_7099	<b>치명적 오류: 집계 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 증분 집계 파일의 헤더에 올바르지 않은 데이터가 있습니다.</b>
설명:	증분 집계 파일에 손상된 데이터가 포함되어 통합 서비스에서 해당 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	증분 집계 파일의 백업이 있으면 손상된 파일을 백업 파일로 교체하고 세션을 다시 실행하십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7200	<b>집계 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 증분 집계 파일에서 읽는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시 디렉터리에 대한 읽기 권한을 갖고 있지 않기 때문에 통합 서비스에서 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자에게 캐시 디렉터리에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
SM_7202	<b>집계 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 증분 집계 파일 업그레이드에 실패했습니다. 새 캐시 파일에 데이터를 기록할 수 없습니다. 사용 가능한 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.</b>
설명:	캐시 디렉터리의 디스크 공간이 충분하지 않거나 집계 서비스가 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 갖고 있지 않기 때문에 통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	디스크에 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 또는 Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자에게 캐시 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
SM_7203	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;의 키 길이가 변경되었습니다.</b>
설명:	집계 변환에서 그룹 기준 포트 중 하나 이상에 대해 전체 자릿수를 변경했기 때문에 통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	캐시에 있는 데이터를 다시 사용하려면 매핑의 마지막 버전으로 되돌리십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7204	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;의 행 크기가 변경되었습니다.</b>
설명:	집계 변환에서 그룹 기준 포트로 정의되지 않은 포트 중 하나 이상에 대해 전체 자릿수를 변경했기 때문에 통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	캐시에 있는 데이터를 다시 사용하려면 매핑의 마지막 버전으로 되돌리십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7207	<b>증분 집계 업그레이드 오류입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가적인 오류 메시지를 참조하십시오.

SM_7208	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 증분 집계 파일이 마지막으로 저장된 이후 매핑이 수정되었습니다.</b>
설명:	집계 변환을 포함하는 매핑을 수정했거나 집계 변환을 수정했기 때문에 통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다. 매핑 또는 집계 변환을 수정한 후에 증분 집계 세션을 실행할 때 통합 서비스에서 올바르지 않은 기존 캐시 파일을 집계 수정 내용과 함께 다시 사용하려고 했습니다.
사용자 응답:	캐시에 있는 데이터를 다시 사용하려면 매핑의 마지막 버전으로 되돌리십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7209	<b>세션에서 지정된 전체 자릿수 모드와 다른 전체 자릿수 모드에서 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 캐시가 작성되었습니다.</b>
설명:	증분 집계 파일에 대해 사용된 많은 전체 자릿수 설정 옵션이 현재 세션에 대해 사용된 많은 전체 자릿수 설정 옵션과 다르기 때문에 통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	많은 전체 자릿수 설정 세션 옵션이 잘못 변경된 경우 옵션을 원래 설정으로 다시 변경하십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7210	<b>캐시 작성 이후 파티션 수가 변경되었습니다.</b>
설명:	세션의 파티션 수를 변경했기 때문에 통합 서비스에서 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다.
사용자 응답:	캐시의 데이터를 다시 사용하려면 파티션 수를 원래 값으로 다시 변경하십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7211	<b>통합 서비스 데이터 이동 모드가 캐시 작성 시 사용된 데이터 이동 모드와 다릅니다.</b>
설명:	통합 서비스 데이터 이동 모드를 변경한 후에 증분 집계를 사용하여 세션을 시작했기 때문에 통합 서비스가 증분 집계 파일을 업그레이드하지 못했습니다. 통합 서비스는 다른 데이터 이동 모드에서 작성된 증분 집계 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 데이터 이동 모드가 잘못 변경된 경우에는 데이터 이동 모드를 원래 설정으로 다시 변경하십시오. 그렇지 않으면 기존 증분 집계 파일을 삭제하거나, 집계 캐시를 다시 초기화하도록 세션을 구성하십시오.
SM_7217	<b>오류: 업데이트 재정의 &lt;텍스트&gt;을(를) 대상 인스턴스 &lt;대상 이름&gt;에 대해 확장하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상 업데이트 재정의에서 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.
설명:	내부 오류로 인해 통합 서비스가 대상 업데이트 재정의에서 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SM_7218	<b>집계 함수는 집계 변환에서만 허용됩니다.</b>
설명:	집계 함수를 포함하는 식이 집계 변환이 아닌 변환에 포함되어 있습니다. 집계 함수는 집계 변환에서만 사용될 수 있으므로 식이 올바르지 않습니다. 매핑 매개 변수 또는 변수를 사용하여 집계 함수가 변환 식으로 전달되었을 수 있습니다.

사용자 응답:	변환 식을 점검하여 해당 식에서 집계 함수를 사용하는지 확인하십시오. 변환 식에 매핑 매개 변수 또는 변수가 포함되어 있으면 매개 변수 또는 변수의 값이 집계 함수를 포함하지 않도록 하십시오.
SM_7219	<b>조희 변환의 구문을 분석하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다. 조희 변환 &lt;변환 이름&gt;의 동적 캐시 업데이트 조건이 숫자 값으로 평가되는지 확인하십시오.</b>
설명:	조희 변환의 동적 캐시를 업데이트하기 위한 식이 숫자 값으로 평가되지 않습니다.
사용자 응답:	조희 변환의 동적 캐시 업데이트 조건이 숫자 값으로 평가되도록 하십시오.

## SORT 메시지

SORT_40046	<b>/dev/zero의 &lt;바이트 수&gt;바이트 Mmap에 실패했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다. 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 스왑 공간을 늘리거나 캐시 크기를 줄이십시오.</b>
설명:	사용 가능한 메모리가 충분치 않기 때문에 통합 서비스에서 분류기 또는 조희 변환에 대해 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템에서 메모리 리소스를 확보하거나 스왑 공간을 늘리십시오. 사용 가능한 메모리의 양에 맞춰 캐시 크기를 줄일 수도 있습니다.
SORT_40090	<b>&lt;사용 가능한 메모리 양&gt;MB/&lt;총 메모리&gt;만 사용할 수 있습니다. 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 스왑 공간을 늘리거나 캐시 크기를 줄이십시오.</b>
설명:	UNIX 통합 서비스에서 세션을 실행했으며, 지정된 변환에 필요한 캐시 크기가 UNIX 시스템에서 실행되는 프로세스에 대해 허용된 최대 메모리를 초과합니다.
사용자 응답:	UNIX 시스템에서 프로세스의 메모리 한도를 늘리십시오.
SORT_40095	<b>파일 또는 파일 시스템 &lt;파일 또는 파일 시스템 이름&gt;에 액세스할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 파일에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	지정된 파일에 대한 읽기 권한을 갖고 있는지 확인하십시오.
SORT_40096	<b>임시 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 열 수 없습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 분류기 변환을 위해 임시 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 시작한 사용자에게 분류기 변환 작업 디렉터리에 대한 읽기, 쓰기 및 실행 사용 권한이 있는지 확인하십시오.
SORT_40102	<b>이렇게 정렬하려면 &lt;값&gt;MB 이상의 메모리가 필요합니다.</b>
설명:	분류기 변환 캐시 크기에 대해 너무 작은 값을 지정했습니다. 통합 서비스가 정렬 작업을 수행할 수 없습니다.
사용자 응답:	분류기 변환 캐시 크기를 늘리십시오.
SORT_40111	<b>이 정렬이 취소되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 정렬 작업을 취소했습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오.

SORT_40179	<b>&lt;메모리 양&gt;MB의 메모리를 매핑하기 위한 공간이 부족합니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다. 변환 &lt;변환 이름&gt;에서 스왑 공간을 늘리거나 캐시 크기를 줄이십시오.</b>
설명:	사용 가능한 메모리가 충분치 않기 때문에 통합 서비스에서 분류기 또는 조회 변환에 대해 메모리를 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템에서 메모리 리소스를 확보하거나 스왑 공간을 늘리십시오. 사용 가능한 메모리의 양에 맞춰 캐시 크기를 줄일 수도 있습니다.
SORT_40189	<b>정렬 라이브러리에서 스레드를 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스 시스템에서 정렬 작업을 실행하기 위한 리소스가 충분치 않습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램을 닫아 통합 서비스 시스템 리소스를 확보하십시오. 시스템 리소스를 확보한 후에 워크플로우를 다시 시작하십시오.
SORT_40304	<b>이 작업에 &lt;값&gt;MB의 메모리가 필요한 것으로 표시됩니다. 초과 페이징이 가능하므로 계속 진행됩니다.</b>
설명:	필요한 최소 캐시 크기보다 높게 분류기 캐시 크기를 지정했지만, 분류기 캐시 크기가 수신 데이터의 크기보다 작습니다. 통합 서비스가 정렬 작업을 계속할 수 있지만, 세션의 성능은 저하됩니다.
사용자 응답:	세션 성능을 높이려면 분류기 변환 캐시 크기를 늘리십시오.
SORT_40401	<b>함수 &lt;함수 이름&gt;에서 치명적인 정렬 오류가 발생했습니다. 오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SORT_40406	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;에서 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정된 분류기 또는 조회 변환에서 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	이 오류 메시지에 표시되는 오류 메시지 및 세션 로그의 다른 메시지를 읽고 자세한 내용을 확인하십시오.
SORT_40407	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;(파티션 &lt;파티션 번호&gt;)에서 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	지정된 파티션 및 변환의 행을 통합 서비스에서 처리할 때 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	이 오류 메시지에 표시되는 오류 메시지 및 세션 로그의 다른 메시지를 읽고 자세한 내용을 확인하십시오.
SORT_40409	<b>내부 분류기 오류 &lt;오류&gt;입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SORT_40414	<b>오류: 전체 행 크기 &lt;행 크기&gt;(변환 &lt;변환 이름&gt;)이(가) 허용된 최대값 [8MB]보다 큼니다.</b>
설명:	지정된 분류기 또는 조회 변환에 있는 모든 포트 크기의 합이 8MB를 초과합니다.
사용자 응답:	매핑에서 필요하지 않은 포트에 대한 연결을 끊으십시오. 매핑을 다시 설계하여 지정된 변환의 포트 수를 줄이는 방법을 고려하십시오. 또는 큰 문자열 또는 이진 포트의 전체 자릿수를 줄이십시오.

SORT_40415	<b>작업 디렉터리 &lt;디렉터리 이름&gt;이(가) 없습니다.</b>
설명:	분류기 변환 작업 디렉터리에 대해 지정된 디렉터리 이름이 존재하지 않습니다.
사용자 응답:	분류기 변환 속성에서 작업 디렉터리 옵션에 기존 디렉터리가 지정되어 있는지 확인하십시오.
SORT_40416	<b>작업 디렉터리 &lt;디렉터리&gt;에 읽기/쓰기/실행 사용 권한이 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스를 시작한 사용자에게 분류기 변환 작업 디렉터리에 대한 읽기, 쓰기 및 실행 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 시작하는 사용자에게 분류기 변환 작업 디렉터리에 대한 읽기, 쓰기 및 실행 사용 권한을 부여하십시오.
SORT_40424	<b>오류: 분류기 변환에 대해 지정된 메모리 크기 &lt;메모리 크기&gt;이(가) 32비트 주소 공간을 초과합니다. 이 메모리 크기는 32비트 서버에서 &lt;숫자&gt;보다 클 수 없습니다.</b>
설명:	분류기 변환 캐시 크기가 너무 큼니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 분류기 변환 캐시 크기를 줄이십시오.

## SPC 메시지

SPC_10027	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스 프로세스를 노드 &lt;노드 이름&gt;에서 시작할 수 없습니다. 프로세스를 종료하는 중입니다. 나중에 다시 시도하십시오.</b>
설명:	서비스를 종료하는 중입니다. 서비스가 완전히 종료될 때까지는 해당 서비스를 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	서비스를 활성화하려면 서비스를 비활성화한 후에 다시 활성화하십시오.
SPC_10039	<b>포트 &lt;포트 번호&gt;이(가) 사용 중이므로 Informatica PowerCenter 웹 서비스 헵 서비스를 이 포트에서 시작할 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 헵에 할당된 포트 번호가 이미 사용 중입니다.
사용자 응답:	다른 포트 번호를 사용하도록 웹 서비스 헵을 다시 구성하십시오.
SPC_10052	<b>도메인에서 서비스 &lt;서비스 이름&gt;의 최대 다시 시작 시도 횟수인 &lt;다시 시작 시도 횟수&gt; 번을 시도한 후 이 서비스를 다시 시작하지 못했습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 프로세스를 사용할 수 없게 되었습니다. 지정된 다시 시작 시도 횟수 동안 도메인에서 응용 프로그램 서비스 프로세스를 다시 시작할 수 없었거나 서비스 버전 설치 디렉터리가 더 이상 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	도메인 및 응용 프로그램 서비스 로그 이벤트에서 오류를 확인하십시오. Administrator 도구에 서 오류를 수정하고 응용 프로그램 서비스 프로세스를 다시 시작하십시오.  서비스 버전 설치 디렉터리가 변경된 경우, <i>infasetup</i> UpdateGatewayNode 또는 UpdateWorkerNode를 사용하여 노드를 업데이트하십시오.

# SQL 메시지

SQL_50001	<b>IOOutputBuffer::setRowType() API가 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환에서 출력 행을 생성하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 검토하십시오.
SQL_50002	<b>NULL DB 핸들이 반환되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환과의 동적 연결을 통해 데이터베이스에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터에 올바르게 않은 연결 데이터가 포함되어 있습니다. 데이터베이스 사용자 이름, 데이터베이스 암호, 서버 또는 연결 문자열이 해당 데이터베이스에 대해 올바르게 않습니다.
SQL_50003	<b>ScriptName이 비어 있습니다.</b>
설명:	외부 SQL 스크립트를 실행하도록 SQL 변환이 구성되어 있지만, <b>ScriptName</b> 포트에 데이터가 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	각 입력 행에 대해 실행할 SQL 스크립트를 포함하는 파일의 이름 및 경로가 <b>ScriptName</b> 포트에 포함되어야 합니다. <b>ScriptName</b> 포트가 연결되어 있고 소스 데이터에 파일 이름이 포함되어 있는지 확인하십시오.
SQL_50004	<b>SetProperty가 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환 동적 연결을 위한 데이터베이스 속성을 설정하지 못했습니다.
사용자 응답:	동적 연결은 고급 옵션 이름-값 쌍을 포함합니다. 옵션의 철자를 올바르게 입력했는지 확인하고 각 옵션이 데이터베이스 유형에 대해 유효한지 확인하십시오. 고급 옵션은 대/소문자를 구분하지 않습니다.
SQL_50005	<b>논리적 연결 개체 이름이 비어 있습니다.</b>
설명:	SQL 변환의 <b>LogicalConnectionObject</b> 포트에 데이터가 포함되어 있지 않기 때문에 이 행에 대해 데이터베이스에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	<b>LogicalConnectionObject</b> 포트가 연결되어 있고 소스 데이터에서 각 행에 유효한 연결 개체 이름이 포함되어 있는지 확인하십시오.
SQL_50006	<b>FlushOutRow가 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환에서 출력 행을 생성하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 검토하십시오.
SQL_50007	<b>ODL 오류가 발생했습니다. 자세한 오류 메시지는 미리 정의된 오류 포트를 참조하십시오.</b>
설명:	SQL 변환에 있는 SQL 쿼리를 처리하는 중에 통합 서비스에서 데이터베이스 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	SQL 변환 <b>SQLException</b> 포트에서 오류 메시지를 검토하십시오.
SQL_50008	<b>선택 쿼리의 열 수가 SQL 변환의 출력 포트 수보다 큼니다.</b>
설명:	SQL 변환에서 SQL SELECT 문의 각 열에 대해 출력 포트가 하나씩 있지 않습니다.
사용자 응답:	누락된 출력 포트를 SQL 변환에 추가하십시오.

SQL_50009	<b>정적 연결 정보가 유효한 데이터베이스 핸들을 작성하는 데 적합하지 않습니다.</b>
설명:	워크플로우 관리자 연결에 정의된 연결이 SQL 변환에 올바르지 않기 때문에 통합 서비스가 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	SQL 변환의 경우 관계형 데이터베이스 연결을 사용하십시오. 연결에서 데이터베이스 유형이 SQL 변환에 대해 유효한지 확인하십시오.
SQL_50010	<b>오류: 파일 핸들을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환을 위한 스크립트 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	해당 스크립트 파일이 있고 이 파일을 통합 서비스에서 액세스할 수 있는지 확인하십시오.
SQL_50011	<b>디자이너를 통해 입력한 SQL 쿼리가 비어 있습니다.</b>
설명:	쿼리 모드를 실행하도록 SQL 변환이 구성되어 있습니다. 그러나 이 변환에 SQL 쿼리가 없습니다.
사용자 응답:	변환에 SQL 쿼리를 추가하십시오.
SQL_50013	<b>대상에서의 데이터 설정에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환의 출력 데이터를 기록하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 참조하십시오.
SQL_50014	<b>소스에서 데이터 가져오기에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 SQL 변환의 소스 데이터에 액세스할 수 없었습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 참조하십시오.
SQL_50015	<b>데이터베이스에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스에 있는 동적 연결 데이터를 통해 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 사용자 이름, 암호 및 연결 문자열이 해당 데이터베이스에 대해 유효한지 확인하십시오.
SQL_50017	<b>리포지토리에서 관계형 연결 이름 특성을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리에서 데이터베이스 연결 이름을 찾지 못했습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자 연결에서 해당 데이터베이스 연결 이름이 유효한 연결 이름인지 확인하십시오.
SQL_50018	<b>연결을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 동적 연결을 통해 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 사용자 이름, 암호 및 연결 문자열이 해당 데이터베이스에 대해 유효한지 확인하십시오.
SQL_50070	<b>오류 임계값에 도달했습니다.</b>
설명:	행 오류 수가 오류 임계값을 초과했습니다. 행 내의 SQL 오류에 대해 계속 옵션을 활성화하여 SQL 오류를 무시할 수 있습니다. 통합 서비스가 행에 대해 SQL 문의 나머지 부분을 계속 실행합니다. 그러나 오류 수가 오류 임계값을 초과하면 세션이 실패하게 됩니다.
사용자 응답:	SQLException 포트에서 SQL 오류를 검토하십시오. SQLException 포트에는 실패한 SQL 문 및 오류 메시지가 포함되어 있습니다.

SQL_50071	<b>SQL 변환을 일부 출력 행 다운스트림에 전달한 후에 연결 오류가 발생하여 세션이 실패했습니다.</b>
설명:	SQL 변환에서 SELECT 문을 실행하는 중에 데이터베이스 연결 오류가 발생했습니다. 일부 데이터베이스 행이 SQL 변환에서 파이프라인으로 이미 전달되었습니다. 통합 서비스가 데이터베이스에 다시 연결할 수 없었고 출력 행 복제 없이 처리를 계속할 수 없었습니다.
사용자 응답:	없음. 정보 메시지입니다.
SQL_50072	<b>환경 SQL &lt;연결 또는 트랜잭션 환경 SQL&gt;(연결 개체 &lt;연결 이름&gt;)에서 매개 변수 또는 변수를 확장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SQL 변환에서 연결 또는 트랜잭션 SQL을 통해 구성된 연결 개체를 사용하고 있습니다. 이 SQL에 통합 서비스가 확인할 수 없는 매개 변수 또는 변수가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.

## SR 메시지

SR_17000	<b>예상된 열 메타데이터를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17001	<b>최대 열 길이가 0입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17004	<b>오류: 연결에 실패했습니다. SAP 드라이버가 로드되지 않았습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17005	<b>오류: 연결에 실패했습니다. SAP 오류 메시지 &lt;SAP 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	PowerCenter와 SAP 사이에 연결을 설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	SAP 관리자에게 문의하십시오. 또한 RFC 추적 파일 또는 SAP 시스템 로그에서 더 자세한 내용을 확인하십시오.
SR_17006	<b>알 수 없는 데이터 전송 모드입니다. 해당 모드는 준비 중이거나 스트리밍 중이어야 합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



SR_17007	<b>오류: 실행에 실패했습니다. SAP 오류 메시지 &lt;ABAP 프로그램 이름 또는 준비 파일 이름 또는 응용 프로그램 소스 한정자 양식 이름&gt; SAP &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	SAP와의 RFC 통신에 문제가 있었습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 자세한 메시지를 확인하십시오. 자세한 내용은 RFC 추적 파일, SAP 시스템 로그 및 SAP 설명서를 참조하십시오. 추가적인 지원을 받으려면 Informatca 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17009	<b>CPIC에 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	특정 SAP 시스템에서 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성했지만, 다른 SAP 시스템에서 해당 매핑을 사용하여 세션을 실행했습니다.
사용자 응답:	소스 시스템을 기준으로 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 다시 생성하고 세션을 동일한 SAP 시스템에서 실행하십시오.
SR_17010	<b>필터 식을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;식&gt;.</b>
설명:	SAP에서 필터 식을 구문 분석할 수 없습니다.
사용자 응답:	필터 재정의의 세션 속성에 입력한 경우 해당 구문을 확인하십시오. 필터 재정의의 매핑 속성에 입력한 경우에는 디자이너에서 매핑을 열고 필터의 유효성을 검사하십시오.
SR_17011	<b>SAP 시스템으로 매개 변수를 전달하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;SAP 메시지&gt;.</b>
설명:	SAP 시스템이 다운되었습니다.
사용자 응답:	SAP 시스템 관리자에게 문의하십시오.
SR_17012	<b>백그라운드 모드에서 프로그램을 시작할 수 없습니다. &lt;SAP 메시지&gt;.</b>
설명:	백그라운드 작업을 해제할 사용 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP 관리자에게 문의하여 적절한 사용 권한을 갖고 있는지 확인하십시오. S_DATASET, S_PROGRAM 및 S_BTCH_JOB 개체에 대한 권한을 부여받아야 합니다.
SR_17013	<b>백그라운드 작업의 상태 정보를 가져올 수 없습니다. &lt;SAP 메시지&gt;.</b>
설명:	SAP 시스템에 대한 연결이 끊어졌습니다.
사용자 응답:	SAP 시스템 관리자에게 문의하거나 Informatca 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17014	<b>오류: 파일 열기에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 준비 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	파일 경로를 확인하십시오.
SR_17015	<b>준비 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 삭제할 수 없습니다. &lt;SAP 메시지&gt;.</b>
설명:	NFS 마운트를 통해 준비 파일에 액세스했지만, 통합 서비스 사용자에게 준비 파일 또는 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 요청하여 통합 서비스 사용자에게 쓰기 권한이 부여되도록 하십시오.
SR_17016	<b>프로그램 &lt;프로그램 이름&gt;이(가) 매핑 &lt;매핑 이름&gt; 버전 &lt;버전 번호&gt;에 대해 생성되었지만 설치되지 않았습니다.</b>
설명:	이 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 생성했지만 해당 프로그램을 SAP 시스템에 설치하지 않았습니다.

사용자 응답:	매핑 디자이너에서 생성 및 설치 대화 상자를 열고 매핑에 대해 ABAP 프로그램을 설치하십시오.
SR_17020	<b>&lt;트리 이름&gt; 트리에 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	힙 메모리 할당이 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 호스트에서 실행 중인 프로세스의 수를 줄이거나 가상 메모리를 늘리십시오.
SR_17021	<b>SetID &lt;SetID 이름&gt; 및 테이블 이름 &lt;테이블 이름&gt;의 정보를 가져오는 중 ERROR가 발생했습니다.</b>
설명:	다른 계층 및/또는 마스터 테이블 정보를 포함하는 시스템으로 ABAP 프로그램을 전송했을 수 있습니다.
사용자 응답:	SAP 소스가 리포지토리에 있는 정의와 일치하는지 확인하십시오.
설명:	RFC 오류입니다.
사용자 응답:	SAP 관리자에게 문의하십시오.
SR_17022	<b>&lt;계층 이름&gt;에 대한 계층 데이터를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	계층의 리프 노드가 비어 있습니다. 키 값이 없습니다.
사용자 응답:	추출하려고 하는 계층을 점검하십시오.
SR_17023	<b>트리가 일관되지 않습니다.</b>
설명:	내부 SAP 오류입니다.
사용자 응답:	SAP 관리자에게 문의하십시오.
SR_17024	<b>SetID가 &lt;설정 ID 이름&gt;이고 테이블 이름이 &lt;테이블 이름&gt;인 계층에 필요한 매개 변수를 SAP 시스템으로 전달하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SAP가 PowerCenter에서 계층 정보를 가져올 수 없었습니다. SAP 관리자가 전송 프로그램, 즉 YPMPARSQ를 실행하지 않았기 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	ZERP 개발 클래스에서 프로그램 YPMPARSQ를 실행하도록 SAP 관리자에게 요청하십시오.
SR_17025	<b>오류: SetID가 &lt;설정 ID 이름&gt;이고 TableName이 &lt;테이블 이름&gt;인 계층 실행에 실패했습니다. SAP 오류 메시지 &lt;ABAP 프로그램 이름 또는 준비 파일 이름 또는 응용 프로그램 소스 한정자 양식 이름&gt;입니다.</b>
설명:	SAP 시스템이 실패했거나 계층에서 추출하기 위한 프로그램이 실패했습니다.
사용자 응답:	SAP 관리자에게 문의하십시오.
SR_17054	<b>이 매핑에 필요한 스트림 모드 프로그램이 설치된 시간이 이 매핑이 마지막으로 저장된 시간보다 이전입니다. 매핑 이름은 &lt;매핑 이름&gt;이고 버전은 &lt;버전 번호&gt;이며 프로그램 이름은 &lt;프로그램 이름&gt;입니다. PowerCenter Designer를 사용하여 이 매핑에 필요한 프로그램을 다시 생성하여 설치하십시오.</b>
설명:	ABAP 프로그램을 응용 프로그램 서버에 설치한 후에 매핑이 열린 상태로 리포지토리를 저장했습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 매핑을 열고 리포지토리를 저장하십시오. 그런 다음 ABAP 프로그램을 설치하십시오.

SR_17055	<b>이 매핑에 필요한 파일 모드 프로그램이 설치된 시간이 이 매핑이 마지막으로 저장된 시간보다 이전입니다. 매핑 이름은 &lt;매핑 이름&gt;이고 버전은 &lt;버전 번호&gt;이며 프로그램 이름은 &lt;프로그램 이름&gt;입니다. PowerCenter Designer를 사용하여 이 매핑에 필요한 프로그램을 다시 생성하여 설치하십시오.</b>
설명:	ABAP 프로그램을 응용 프로그램 서버에 설치한 후에 매핑이 열린 상태로 리포지토리를 저장했습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 매핑을 열고 리포지토리를 저장하십시오. 그런 다음 ABAP 프로그램을 설치하십시오.
SR_17056	<b>SAP Connect 경고:</b>
설명:	SAP 코드 페이지와 SAP 판독기 코드 페이지가 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	SAP 판독기 코드 페이지가 SAP 코드 페이지와 호환되도록 하십시오.
SR_17057	<b>코드 페이지 ID &lt;코드 페이지 ID&gt;에 대한 코드 페이지 정보를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	pmlocale.bin 파일이 누락되었거나 데이터베이스 연결에서 선택한 코드 페이지 ID가 이 파일에 없습니다.
사용자 응답:	pmlocale.bin 파일이 있는지 확인하고 코드 페이지 정보를 확인하십시오.
SR_17058	<b>코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt; &lt;코드 페이지 ID&gt;에서 로캘을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17059	<b>SAP 코드 페이지 &lt;코드 페이지 ID&gt;이(가) 사용자가 선택한 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;과(와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	SAP 코드 페이지가 데이터베이스 연결에서 선택한 코드 페이지와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 및 SAP 시스템과 호환되는 코드 페이지를 선택하십시오.
SR_17085	<b>SAP 추출 버전을 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 전송 파일의 버전을 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	SAP 시스템이 실행 중이고 전송이 활성화되어 있는지 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
SR_17061	<b>마지막으로 발생한 오류:</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17062	<b>RFC 프로그램에서 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17063	<b>네트워크 통신에서 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.

사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17064	<b>SAP 로그인 오류입니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17065	<b>SAP 시스템 예외가 발생했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17067	<b>RFC 프로토콜 오류입니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17068	<b>RFC 내부 오류입니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17069	<b>RFC 등록 서버가 취소되었습니다.</b>
설명:	PowerCenter 클라이언트 또는 통합 서비스가 SAP 시스템과 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 또한 SAP 추적 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.
SR_17073	<b>매핑에 SAP 정보 계층만 포함되어 있기 때문에 생성된 프로그램이 없습니다.</b>
설명:	계층 유형의 SAP 테이블 판독기 소스가 있는 매핑에 대해 프로그램을 생성했습니다.
사용자 응답:	매핑에 계층 유형의 SAP 테이블 판독기 소스가 있으면 프로그램을 생성하지 않아도 됩니다.
SR_17090	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 올바르지 않은 사용자 정의 쿼리 &lt;쿼리&gt;이(가) 있어 &lt;숫자&gt; 위치에서 문자 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자를 포함하는 쿼리를 입력했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에 있는 문자를 포함하도록 쿼리를 변경하십시오.
SR_17091	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 올바르지 않은 필터 절 &lt;필터&gt;이(가) 있어 &lt;숫자&gt; 위치에서 문자 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에서 올바르지 않은 문자를 포함하는 필터 조건을 입력했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에 포함된 문자를 포함하도록 필터 조건을 변경하십시오.

SR_17092	<b>응용 프로그램 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;에 올바르지 않은 조인 및/또는 필터 재정의 &lt;조인 재정의&gt;이(가) 있어 &lt;숫자&gt; 위치에서 문자 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지에 사용할 수 없는 문자를 포함하는 조인 조건 및/또는 소스 필터 조건을 입력했습니다.
사용자 응답:	소스 데이터베이스 연결 코드 페이지의 문자를 포함하도록 조인 조건, 필터 조건 또는 두 조건을 변경하십시오.
SR_17138	<b>오류: 소스 한정자 &lt;응용 프로그램 소스 한정자 이름&gt;의 소스를 분할하는 데 사용되는 필드가 하나 이상 삭제되었습니다. 분할 정보를 수정하려면 세션을 편집하고 저장하십시오.</b>
설명:	삭제한 응용 프로그램 소스 한정자에 포트의 파티션 키를 정의했습니다.
사용자 응답:	세션을 편집하여 응용 프로그램 소스 한정자에서 파티션 키를 제거하십시오. 그런 다음 새 파티션 정보를 세션에 저장하고 다시 실행하십시오.
SR_17156	<b>오류: 이 식이 지정된 소스, 소스 목록 또는 소스 필드가 필터 식에 누락되었습니다.</b>
설명:	잘못된 구문을 필터 식에 입력했습니다.
사용자 응답:	유효한 구문을 사용하여 필터 식을 입력하십시오.
SR_17157	<b>오류: &lt;단어&gt;만 유효한 예약어입니다.</b>
설명:	소스 한정자의 SAP 테이블 판독기에서 필터 식에 올바르지 않은 값을 제공했습니다.
사용자 응답:	유효한 예약어를 필터 식에 지정하십시오.
SR_17158	<b>오류: 여러 필드 수준 필터를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	필터 식에서 필드 수준 필터를 여러 개 지정했습니다.
사용자 응답:	필드 수준 필터 1개를 필터 식에 지정하십시오.
SR_17159	<b>오류: 필드 수준 필터와 함께 테이블 수준 필터를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	필터 식에서 필드 수준 필터 내에 테이블 수준 필터를 지정했습니다.
사용자 응답:	필드 수준 필터 식에서 테이블 수준 필터를 삭제하십시오.
SR_17163	<b>현재 서버 데이터 이동 모드는 &lt;모드&gt;이고 SAP 시스템 모드는 &lt;모드&gt;입니다. 유니코드 사용 SAP 시스템에서 데이터를 추출하려면 서버가 &lt;모드&gt; 모드에서 실행되어야 합니다.</b>
설명:	SAP 시스템은 유니코드 데이터를 지원하지만 통합 서비스가 ASCII 데이터 이동 모드로 실행되고 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스의 데이터 이동 모드를 유니코드로 변경하십시오.
SR_17171	<b>통합 서비스에서 SFTP 연결을 열 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 원격 SFTP 서버에 연결할 수 없습니다. 사용자 이름 또는 암호가 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

## 제 19 장

# T 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [TE 메시지, 366](#)
- [TIB 메시지, 368](#)
- [TM 메시지, 379](#)
- [TPTRD 메시지, 390](#)
- [TPTWR 메시지, 396](#)
- [TT 메시지, 408](#)

## TE 메시지

TE_7102	<b>초기화 오류입니다. 매핑 &lt;매핑 이름&gt;이(가) 마지막으로 저장된 시간을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리 데이터베이스 서버가 매핑이 마지막으로 저장된 시간을 제공할 수 없습니다. 이전에 데이터베이스에 있었던 문제로 인해 약간의 데이터 일관성 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TE_7104	<b>그룹 &lt;그룹 번호&gt;(대상 &lt;대상 이름&gt;의 그룹)을(를) 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션 초기화 중에 통합 서비스가 그룹 개체를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TE_7105	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;을(를) 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션 초기화 중에 통합 서비스가 변환 개체를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TE_7106	<b>그룹 ID &lt;그룹 ID&gt;(대상 &lt;대상 이름&gt;의 그룹 ID)을(를) 할당하거나 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	세션 초기화 중에 통합 서비스가 XML 그룹 ID를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그의 이전 메시지를 점검하여 자세한 내용을 확인하십시오.
TE_7112	<b>반복 가능하지 않은 소스가 포함된 메시지 복구에서는 매핑에 XML 대상을 허용하지 않습니다.</b>
사용자 응답:	XML 대상 이외의 다른 대상을 사용하거나 메시지 복구를 비활성화하십시오.

TE_7117	<b>실시간 세션에서는 매핑에 실시간이 아닌 SDK 대상이 있을 수 없습니다.</b>
설명:	실시간 플러시 대기 시간을 세션에 구성했습니다. 그러나 실시간 세션과 함께 사용할 수 없는 SDK 대상 정의가 매핑에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	실시간 플러시 대기 시간을 0으로 설정하여 비활성화하십시오.
TE_7122	<b>세션이 사용자 정의 커밋에 대해 구성되었으나 대상 &lt;대상 이름&gt;이(가) 모든 업스트림 변환으로부터 트랜잭션을 받지 않습니다.</b>
설명:	세션이 사용자 정의 커밋에 대해 구성되었으나 매핑에서 대상이 업스트림 효과적 트랜잭션 생성기에 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	커밋 유형을 변경하거나 대상을 트랜잭션 제어 변환 등의 효과적 트랜잭션 생성기에 연결하십시오.
TE_7127	<b>실시간 세션에 대해 사용자 정의 커밋을 수행할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	소스 기반 커밋을 사용하고 플러시 대기 시간을 비활성화하거나 강제 EOQ를 활성화하십시오.
TE_7131	<b>트랜잭션을 전파하도록 변환 &lt;변환&gt;이(가) 구성되지 않았습니다. 세션을 실시간으로 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	실시간 플러시 대기 시간을 세션에 구성했거나 WebSphere MQ에 대한 FlushLatency( <i>n</i> ) 필터 조건을 통해 구성했습니다. 이 매핑 구성으로 인해 세션이 실시간으로 실행되지 못합니다.
사용자 응답:	플러시 대기 시간을 비활성화하거나 매핑에 실시간 제한이 포함되지 않도록 하십시오.
TE_7133	<b>조이너 변환이 파티션 지점이 아니므로 정렬되지 않은 조이너 변환 &lt;변환 이름&gt;에 대한 마스터 입력을 분할할 수 없습니다.</b>
설명:	정렬되지 않은 조이너 변환에 파티션 지점을 추가하지 않고 마스터 파이프라인을 분할했습니다. 이로 인해 동일한 키 값에서 다른 파티션으로 입력 행이 라우팅될 수 있습니다.
사용자 응답:	해시 자동 키 파티션 지점을 조이너 변환에 추가하여 동일한 키 값의 데이터가 동일한 파티션으로 라우팅되도록 하십시오.
TE_7134	<b>경고. 정렬된 조이너 변환 &lt;변환 이름&gt;의 마스터 입력이 분할되었습니다.</b>
설명:	정렬된 조이너 변환을 포함하는 마스터 파이프라인을 분할했습니다. 정렬된 데이터를 조이너 변환으로 전달하기 전에 해당 데이터를 그룹화하지 않은 경우, 예기치 않은 결과를 얻을 수 있습니다.
사용자 응답:	정렬 및 그룹화된 데이터를 정렬된 조이너 변환으로 전달하도록 마스터 파이프라인의 파티션이 구성되어 있는지 확인하십시오.
TE_7135	<b>대상 로드 그룹에 여러 개의 소스가 있고 하나 이상의 소스가 실시간 소스이면 세션을 복구할 수 없습니다. 소스 이름은 &lt;소스 이름&gt;입니다.</b>
설명:	소스가 여러 개인 단일 대상 로드 순서 그룹을 포함한 세션을 복구하려고 했고, 이러한 소스 중 하나 이상이 실시간 소스입니다. 대상 로드 순서 그룹의 실시간 소스가 여러 개의 입력 그룹 변환 또는 대상에 연결됩니다.
사용자 응답:	해당 소스가 조이너 변환에 연결된 경우, 역방향 호환성 플래그를 활성화할 수 있습니다. 역방향 호환성 플래그를 통해 통합 서비스는 6.x 이전의 버전에서처럼 조이너 변환에 연결된 소스를 순차적으로 읽을 수 있습니다.
	대상 로드 순서 그룹의 소스가 조이너 변환 이외의 여러 입력 그룹에 연결된 경우, 세션 복구를 비활성화하십시오.

## TIB 메시지

TIB_34001	<b>연결 속성 &lt;연결 속성&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_34002	<b>제목 &lt;제목&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	TIBCO 소스 및 대상에 대한 응용 프로그램 연결에서 제목 특성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	TIBCO 소스 또는 대상에 대한 응용 프로그램 연결에서 제목 특성에 유효한 제목 이름을 입력하십시오.
설명:	세션 속성에서 ReplySubject 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 ReplySubject 속성에 유효한 회신 제목 이름을 입력하십시오.
설명:	TIBCO 대상 메시지에 올바르지 않은 제목이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	TIBCO 대상 메시지의 제목에 대한 값이 올바르도록 하십시오. 제목 이름에 대한 자세한 내용은 TIBCO 설명서를 참조하십시오.
TIB_34003	<b>소스 속성 &lt;소스 속성&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_34004	<b>대기열 제한 정책 &lt;대기열 제한 정책&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 메시지 수 세션 조건에 대해 -1 이상의 값을 입력하십시오.
TIB_34010	<b>대상 속성 &lt;속성&gt;을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_34015	<b>cmName &lt;cmName&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	TIBCO 소스 또는 대상에 대한 응용 프로그램 연결에서 CM 이름이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 CM 이름을 입력하십시오.
TIB_34021	<b>필드 맵 &lt;필드 맵 값&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. PowerCenter 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_34022	<b>인증된 메시지를 확인하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정한 인증된 메시지를 통합 서비스에서 확인할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.



TIB_34025	<b>필드 &lt;필드 이름&gt;에 호환되지 않는 데이터 유형입니다.</b>
설명:	매핑에 있는 연결된 일부 포트의 데이터 유형이 메시지 데이터 필드와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	호환되는 데이터 유형을 포함하도록 매핑을 수정하십시오.
TIB_34026	<b>값 &lt;값&gt;을(를) &lt;데이터 유형&gt; 유형의 필드에 삽입하려고 할 때 데이터 오버플로우가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 특정 열에서 다른 열로 모든 데이터를 전달할 수 없습니다. 지정된 데이터 유형의 열에 대해 지정된 값이 너무 큼니다.
사용자 응답:	매핑에서 해당 열의 데이터 유형을 수정하십시오.
TIB_34027	<b>잘못된 날짜입니다.</b>
설명:	해당 열의 날짜 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	데이터를 확인하십시오. 데이터에 유효한 날짜 값이 포함되도록 하십시오.
TIB_34028	<b>데이터 오버플로우입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 특정 열에서 다른 열로 모든 데이터를 전달할 수 없습니다. 출력 포트의 전체 자릿수가 입력 포트의 전체 자릿수보다 작으면 통합 서비스에서 행을 거부합니다.
사용자 응답:	출력 포트의 전체 자릿수가 입력 포트의 전체 자릿수보다 크거나 같도록 포트의 전체 자릿수 또는 데이터 유형을 변경하여 매핑을 수정하십시오.
TIB_34029	<b>올바르지 않은 값 또는 데이터 오버플로우입니다.</b>
설명:	열에 대해 올바르지 않은 값이 데이터에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	데이터를 확인하십시오. 열에 대해 유효한 값이 데이터에 포함되도록 하십시오.
설명:	통합 서비스가 특정 열에서 다른 열로 모든 데이터를 전달할 수 없습니다. 데이터에 불일치 항목이 있습니다. 행이 거부되었습니다.
사용자 응답:	호환되는 데이터 유형을 포함하도록 매핑을 수정하십시오.
TIB_34030	<b>값 &lt;값&gt;을(를) &lt;유형&gt; 유형의 필드에 삽입하려고 할 때 데이터 오버플로우가 발생했습니다.</b>
설명:	매핑에 있는 일부 연결된 포트의 데이터 유형이 서로 다릅니다. 입력 포트의 데이터 유형이 출력 포트보다 큼니다. 그로 인해 통합 서비스가 모든 데이터를 전달할 수 없습니다.
사용자 응답:	연결된 열에 유사한 범위의 데이터 유형이 포함되도록 매핑을 수정하십시오.
설명:	통합 서비스가 특정 열에서 다른 열로 모든 데이터를 전달할 수 없습니다. 지정된 데이터 유형의 열에 대해 지정된 값이 너무 큼니다.
사용자 응답:	매핑에서 해당 열의 데이터 유형을 수정하십시오.
TIB_34031	<b>&lt;데이터 유형&gt;의 데이터 유형은 필드 &lt;필드&gt;에 대한 메시지에야 합니다.</b>
설명:	데이터 유형이 msg인 열에 올바르지 않은 데이터를 전달했습니다. 통합 서비스가 해당 행을 거부했습니다.
사용자 응답:	데이터를 확인하십시오. TIBCO 데이터의 데이터 유형은 msg여야 합니다.
TIB_34032	<b>필드 &lt;필드&gt;의 데이터 추출에 실패했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정된 필드에서 통합 서비스가 데이터를 읽을 수 없습니다.

사용자 응답:	오류 수정과 관련된 정보는 TIBCO 문서를 참조하십시오.
TIB_34033	<b>필드 &lt;필드&gt;에 대해 데이터를 변환하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정된 필드에 대한 데이터를 통합 서비스가 특정 데이터 유형에서 다른 데이터 유형으로 변환할 수 없습니다.
사용자 응답:	오류 수정과 관련된 정보는 TIBCO 문서를 참조하십시오.
TIB_34034	<b>필드 &lt;필드&gt;을(를) 메시지에 추가하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	메시지를 필드를 TIBCO 대상 정의에 추가하는 중에 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	오류 수정과 관련된 정보는 TIBCO 문서를 참조하십시오.
TIB_34035	<b>수신기 &lt;수신기 이름&gt;을(를) 사전 등록하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정된 등록자를 통합 서비스가 사전 등록할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_34036	<b>Tibrv 드라이버에서 현재 메시지에 대한 제목 이름 &lt;제목 이름&gt;을(를) 설정하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 현재 메시지에 대해 지정된 제목 이름을 설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_34037	<b>Tibrv 드라이버에서 현재 메시지를 보내지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정한 메시지를 통합 서비스에서 보낼 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_34038	<b>라이브러리 &lt;라이브러리 이름&gt;을(를) 로드하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 작업 세션을 초기화하지 못했습니다. 유효한 TIB/Rendezvous 라이브러리가 설치되지 않았습니다.
사용자 응답:	PowerExchange for TIBCO 설치를 점검하십시오. TIB/Rendezvous가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
TIB_35001	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결 참조를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35002	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35003	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 연결 속성을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 소스 한정자 변환에 대한 연결을 통합 서비스에서 초기화할 수 없습니다. 연결 특성이 올바르게 바르지 않을 수 있습니다.

사용자 응답:	연결 개체 정의 대화 상자에서 소스 한정자 변환의 연결 특성을 확인하십시오.
TIB_35004	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 판독기 속성을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다. 소스 한정자 인스턴스에 대한 세션 속성이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35005	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 TIBCO 드라이버를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다. 소스 한정자 인스턴스에 대한 세션 속성이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35006	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 TIBCO 소스를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35008	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 복구할 캐시 코디네이터를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35009	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에 대한 캐시 폴더 특성을 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35010	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	세션 속성의 복구 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 복구 캐시 폴더를 지정하십시오.
TIB_35011	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 복구를 등록하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션에 대한 복구를 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35014	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 메시지를 캐시하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 TIBCO 메시지를 캐시하지 못했습니다. 세션이 실패하기 전에 통합 서비스가 복구 캐시에 메시지의 일부만 썼을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35015	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 캐시에서 마지막 캐시된 메시지를 잘랐습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 통합 서비스에서 캐시의 마지막 메시지를 잘랐습니다.
사용자 응답:	없음.

TIB_35016	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 마지막으로 직렬화된 메시지에 대해 메시지 캐시를 자르지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 캐시의 마지막 메시지를 자를 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35017	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 캐시를 플러시하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시를 플러시할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35018	<b>현재 메시지 &lt;오류 메시지&gt;과(와) 함께 데이터를 디스패치하지 못했습니다.</b>
설명:	열에 호환되지 않는 데이터 유형이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35020	<b>행 오류 수가 임계값 &lt;숫자&gt;에 도달했습니다.</b>
설명:	행 오류 수가 세션 속성의 오류 시 중지 속성에 있는 임계값을 초과했습니다.
사용자 응답:	올바르지 않은 메시지 데이터를 수정하십시오. 세션 속성에 있는 오류 시 중지 에 더 높은 숫자를 지정하여 세션 속성에서 임계값을 높이십시오.
TIB_35021	<b>TIBCO 판독기에서 TIBCO에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	TIBCO에 연결하는 중에 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. TIBCO 소스의 응용 프로그램 연결 특성이 올바르게 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	TIBCO 소스의 응용 프로그램 연결 특성을 확인하십시오.
설명:	네트워크가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	네트워크 연결을 확인하십시오.
TIB_35022	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) EOF에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	세션 속성에 지정한 세션 조건에 통합 서비스가 도달했을 때 통합 서비스에서 대상으로 메시지를 커밋할 수 없었습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35024	<b>TIBCO 메시지를 가져오는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	TIBCO에서 읽는 중에 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다. TIB/Rendezvous 오류가 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35025	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;이(가) 실시간 플러시 지점에서 검사점을 닫지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	실시간 플러시 대기 시간 간격이 끝날 때 통합 서비스가 대상으로 메시지를 커밋할 수 없었습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35026	<b>판독기 버퍼 플러시에 실패했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35027	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 등록 해제하지 못하여 복구되지 못합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35028	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대해 실시간 기능이 활성화되지 않았습니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 세션이 실시간으로 실행되도록 구성하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션을 실시간으로 실행하려면 실시간 데이터 추출을 위한 세션 속성을 구성해야 합니다.
TIB_35030	<b>TIBCO 판독기에서 소스 속성 &lt;속성&gt;(소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;)을(를) 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35031	<b>TIBCO 판독기가 매핑에서 소스 한정자 인스턴스를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35033	<b>TIBCO 판독기에서 소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 대한 복구를 지원하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_35037	<b>판독기 파티션 &lt;파티션&gt;에서 캐시된 메시지를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시된 메시지를 읽을 수 없습니다. 캐시에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_35039	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 TIB/Adapter SDK 연결과 호환되지 않는 데이터 유형 msg가 있습니다.</b>
설명:	소스 정의의 필드에 데이터 유형 msg가 포함되어 있습니다. 이 데이터 유형은 TIB/Adapter SDK 응용 프로그램 연결과 호환되지 않습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	소스 정의에서 데이터 유형이 msg인 필드를 제거하십시오. 메시지 메타데이터를 이 필드에 포함하려면 메시지를 별도의 열로 소스 정의에 추가하십시오.
TIB_35040	<b>소스 한정자 인스턴스 &lt;소스 한정자 이름&gt;에 TIB/Adapter SDK 연결과 호환되지 않는 더 필드 시간 제한이 있습니다.</b>
설명:	지정된 소스 한정자 변환에 대한 TIB/Adapter SDK 응용 프로그램 연결을 포함하는 세션을 실행하려고 했습니다. 그러나 해당 소스 한정자와 연결된 TIBCO 소스 정의에 필드 시간 제한이 포함되어 있습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	소스 정의에서 해당 시간 제한 필드를 제거하십시오.

TIB_36001	<b>Tibrv 드라이버에서 TIB/Rendezvous에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 TIB/Rendezvous에 연결할 수 없습니다. TIBCO 소스 또는 대상의 응용 프로그램 연결 특성이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	TIBCO 소스 또는 대상의 응용 프로그램 연결 특성을 확인하십시오.
설명:	네트워크가 다운되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	네트워크 연결을 확인하십시오.
설명:	TIB/Rendezvous가 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	TIB/Rendezvous 소프트웨어 설치를 확인하십시오.
TIB_36002	<b>TIBCO 드라이버에서 인증된 메시지의 기본 배달 시간 제한을 설정하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	인증된 메시지 전송에 대한 기본 시간 제한을 통합 서비스가 설정할 수 있습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36004	<b>Tibrv 드라이버에서 보내기 간격 장치를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_36005	<b>Tibrv 드라이버에서 메시지 대기열을 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지 대기열을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36006	<b>Tibrv 드라이버에서 메시지 &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;을(를) 받는 데 필요한 수신기를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지를 읽을 수신기를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36009	<b>Tibrv 드라이버에서 현재 메시지에 대한 회신 제목 이름 &lt;회신 제목 이름&gt;을(를) 설정하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 현재 메시지에 대해 지정된 회신 제목 이름을 설정하지 못했습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36010	<b>Tibrv 드라이버에서 현재 메시지에 대한 시간 제한을 설정하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 현재 메시지에 대한 시간 제한을 설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36013	<b>Tibrv 드라이버에서 TIB/Rendezvous 환경을 열지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 TIB/Rendezvous를 열 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.

TIB_36014	<b>Tibrv 드라이버에서 TIB/Rendezvous 전송을 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 TIB/Rendezvous 전송을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36015	<b>Tibrv 드라이버에서 보고 메시지에 필요한 수신기를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 보고 메시지에 대해 이벤트 대기열, 수신기 또는 디스패치 스레드를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36016	<b>Tibrv 드라이버에서 메시지 대기열에 대한 제한 정책을 설정하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 이벤트 대기열에 대한 제한 정책을 설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36017	<b>Tibrv 드라이버에서 보고 메시지에 대한 메시지 대기열을 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지 이벤트에 대한 메시지 대기열을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36018	<b>Tibrv 드라이버에서 보고 메시지에 필요한 수신기를 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 보고 메시지에 대한 수신기를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36019	<b>Tibrv 드라이버에서 보고 메시지를 디스패치하기 위한 스레드를 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 보고 메시지에 대한 디스패치 스레드를 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36020	<b>시스템에서 메모리가 부족합니다.</b>
설명:	치명적 오류입니다. 시스템에서 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	시스템 메모리를 늘리십시오. 세션 속성에서 대기열 제한 정책을 변경하십시오.
TIB_36021	<b>&lt;날짜&gt;에서 TIB/Rendezvous 라이선스가 만료 예정이거나 이미 만료되었습니다.</b>
설명:	TIB/Rendezvous 라이선스가 곧 만료되거나 지정된 날짜에 만료되었습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36022	<b>Tibrv 드라이버에서 시퀀스 번호 &lt;번호&gt;을(를) 사용하여 메시지를 확인하지 못했습니다.</b>
설명:	지정된 메시지에 대한 확인을 통합 서비스에서 받지 못했습니다. 시간 제한이 만료된 경우 메시지가 삭제되었을 수 있습니다. 메시지가 등록자에게 도달했는지 여부는 PowerCenter에서 알 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 시간 제한 정책을 변경하십시오. 등록자가 실행 중인지 확인하십시오.

TIB_36023	<b>CmName 충돌: &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	동일한 네트워크에서 두 등록자 또는 게시자의 CmName이 동일합니다. 각 응용 프로그램은 고유한 CmName을 사용해야 합니다.
사용자 응답:	네트워크에 있는 각 응용 프로그램이 고유한 CmName을 사용하는지 확인하십시오. TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36036	<b>Tibrv 드라이버에서 메시지 시퀀스 번호를 가져오지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	TIB/Rendezvous에서 메시지 시퀀스 번호를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 지침을 참조하여 오류를 해결하십시오.
TIB_36037	<b>Tibrv 드라이버에서 캐시 메시지를 직렬화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지를 복구 캐시에 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_36038	<b>Tibrv 드라이버에서 캐시 메시지를 역직렬화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 캐시에서 메시지를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_36039	<b>Tibrv 드라이버에서 &lt;숫자&gt;바이트의 메모리를 할당하려고 했지만 실패했습니다.</b>
설명:	복구 캐시에 불일치 항목이 있습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	손상된 캐시를 수동으로 삭제하십시오.
TIB_36040	<b>Tibrv 드라이버에서 새 메시지 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_36057	<b>필드 &lt;필드&gt;에 대해 메시지를 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	데이터 유형이 msg인 열에 올바르지 않은 데이터를 전달했습니다. 통합 서비스가 해당 행을 거부했습니다.
사용자 응답:	오류 수정과 관련된 정보는 TIBCO 문서를 참조하십시오.
TIB_36058	<b>TIB/Rendezvous 메시지에서 필드 수를 가져오지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	TIB/Rendezvous 메시지에 있는 필드 수를 확인하려고 하는 중에 통합 서비스에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	오류 수정과 관련된 정보는 TIBCO 문서를 참조하십시오.
TIB_37001	<b>Tibsdk 드라이버에서 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_37006	<b>Tibsdk 드라이버에서 게시자를 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.



TIB_37007	<b>Tibsdsk 드라이버에서 등록자를 작성하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37008	<b>Tibsdsk 드라이버에서 등록자에 수신기를 추가하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37009	<b>Tibsdsk 드라이버에서 이벤트를 디스패치하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 AE 와이어 형식의 TIBCO 메시지를 읽을 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37011	<b>Tibsdsk 드라이버에서 어댑터 인스턴스 &lt;어댑터 인스턴스&gt;을(를) 시작하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	지정된 어댑터 인스턴스를 통합 서비스가 시작할 수 없습니다. 그로 인해 통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37012	<b>Tibsdsk 드라이버에서 수신기 &lt;사전 등록된 수신기&gt;을(를) 사전 등록하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37023	<b>Tibsdsk 드라이버에서 보고 메시지 &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;을(를) 처리하지 못했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 보고 메시지를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37024	<b>세션 &lt;세션&gt;이(가) 올바르지 않거나 존재하지 않습니다. RV 세션이어야 합니다.</b>
설명:	통합 서비스가 TIB/리포지토리에서 지정된 세션을 찾을 수 없습니다. 올바르지 않은 세션 이름을 TIB/Adapter SDK 연결 속성에 입력했을 수 있습니다.
사용자 응답:	TIB/Adapter SDK 연결 속성에서 세션 이름을 확인하십시오.
TIB_37025	<b>보고 메시지에 대해 Tibsdsk 드라이버를 초기화하는 중 예외가 발생했습니다. &lt;TIBCO 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	TIBCO 설명서에서 오류 해결에 대한 정보를 확인하십시오.
TIB_37026	<b>Tibsdsk 드라이버에서 메시지를 캐시하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지를 캐시할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

TIB_37027	<b>Tibsdk 드라이버에서 캐시된 메시지를 읽지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 세션 중에 캐시된 메시지를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_37028	<b>올바르지 않은 세션 통신 프로토콜입니다. RV 또는 RVCM이어야 합니다.</b>
설명:	지정한 TIB/리포지토리 세션에 대한 세션 프로토콜이 올바르지 않습니다. 프로토콜은 RV 또는 RVCM이어야 합니다.
사용자 응답:	TIB/Adapter 관리자에서 세션 프로토콜로 RV 또는 RVCM을 설정하십시오. 자세한 내용은 TIBCO 설명서를 참조하십시오.
TIB_38000	<b>TIBCO 기록기에서 null 값을 사용할 수 없는 필드 &lt;필드&gt;에 null 값을 삽입하지 못했습니다.</b>
설명:	대상 속성에서 지정된 필드에 대해 Null이 아님을 선택했습니다.
사용자 응답:	대상 정의에 대한 테이블 편집 속성의 열 탭에서 해당 필드의 Null이 아님 옵션을 선택 취소하십시오.
TIB_38001	<b>TIBCO 기록기에서 대상 인스턴스 &lt;대상&gt;의 기록기 속성을 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 대상에 대한 기록기 속성을 초기화할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_38002	<b>TIBCO 기록기에서 대상 인스턴스 &lt;대상&gt;의 연결 속성을 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	TIBCO 대상에 대한 응용 프로그램 연결에서 특성이 올바르지 않습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_38003	<b>TIBCO 기록기에서는 대상 인스턴스 &lt;대상&gt;에 대한 연결 정보를 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_38004	<b>대상 인스턴스 &lt;대상&gt;에 대해 TIBCO 기록기 초기화에 실패했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상을 초기화할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
TIB_38007	<b>필드 &lt;필드&gt;에 대한 오버플로우 오류로 인해 TIBCO 기록기에서 행을 거부했습니다.</b>
설명:	행 오류입니다. 지정된 필드에서 데이터 오버플로우가 발생했습니다.
사용자 응답:	출력 필드에 더 큰 데이터 유형을 사용하십시오. 예를 들어 int32 대신 int64를 사용하십시오.
TIB_38008	<b>필드 &lt;필드&gt;의 데이터가 잘렸습니다.</b>
설명:	이것은 경고 메시지입니다. 문자열 필드의 데이터가 잘렸습니다.
사용자 응답:	출력 필드의 전체 자릿수를 늘리십시오.

TIB_38009	<b>TIBCO 기록기에서 오류 임계값을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TIB_38010	<b>해당 기록기에 대해 사전 등록된 수신기가 지정된 경우 SendSubject 필드를 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	TIBCO 대상의 사전 등록된 수신기가 세션 속성에 포함되어 있습니다. 또한 대상 정의의 SendSubject 포트에 대한 링크가 매핑에 포함되어 있습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	대상 정의의 SendSubject 포트에 대한 링크를 제거하여 기본 제목을 사용하도록 하십시오. 세션 속성에 지정된 사전 등록된 수신기를 제거하십시오.
TIB_38012	<b>대상 인스턴스에 TIB/Adapter SDK 연결과 호환되지 않는 데이터 유형인 msg가 있습니다.</b>
설명:	대상 정의의 필드에 데이터 유형 msg가 포함되어 있습니다. 이 데이터 유형은 TIB/Adapter SDK 응용 프로그램 연결과 호환되지 않습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	소스 정의에서 데이터 유형이 msg인 필드를 제거하십시오. 메시지 메타데이터를 이 필드에 포함하려면 메시지를 별도의 열로 대상 정의에 추가하십시오.
TIB_38013	<b>대상 인스턴스에 TIB/Adapter SDK 연결과 호환되지 않는 헤더 필드인 시간 제한이 있습니다.</b>
설명:	TIBCO 대상에 대한 TIB/Adapter SDK 응용 프로그램 연결을 포함하는 세션을 실행하려고 했습니다. 그러나 다른 변환의 시간 제한 포트와 연결된 포트 시간 제한이 TIBCO 대상 정의에 포함되어 있습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	대상 정의의 시간 제한 포트에 대한 링크를 제거하십시오.
TIB_38014	<b>대상 인스턴스에 TIB/Adapter SDK 연결과 호환되지 않는 데이터 유형인 ipaddr32 또는 ipport16이 있습니다.</b>
설명:	TIBCO 대상에 대해 TIB/Adapter SDK 응용 프로그램 연결을 선택했습니다. 그러나 데이터 유형이 ipaddr32 및/또는 ipport16인 필드가 TIBCO 대상 정의에 포함되어 있습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	ipaddr32 또는 ipport16 데이터 유형의 필드에 대해 문자열 데이터 유형을 사용하십시오.

## TM 메시지

TM_6004	<b>리포지토리에 연결하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
TM_6018	<b>세션이 완료되었으나 &lt;숫자&gt;개의 행 변환 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.

TM_6059	<b>시퀀스 생성기 변환 &lt;변환 이름&gt;을(를) 리포지토리로 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그를 검토하여 오류에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6063	<b>리포지토리 테이블을 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 리포지토리 테이블을 업데이트할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TM_6075	<b>파일을 여는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오. 필요한 경우 운영 체제 설명서에서 적절한 작업을 참조하십시오.
TM_6085	<b>치명적인 변환 오류가 발생하여 세션이 종료되는 중입니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TM_6094	<b>버퍼 풀을 작성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 파티션 지정, 소스 경계 또는 대상 경계에서 버퍼 풀에 메모리를 할당할 수 없습니다. 통합 서비스 노드의 메모리가 충분하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 노드의 메모리가 충분한지 확인하십시오. 교착 상태 복구 및 연결 복원력이 활성화되어 있으면 비활성화한 후 세션을 다시 실행하십시오. 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
설명:	버퍼 메모리 크기가 세션에 비해 너무 낮습니다.
사용자 응답:	버퍼 메모리 크기를 늘리십시오. 자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
설명:	스레드가 버퍼 풀을 잠그거나 잠금 해제할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6109	<b>경고. 각 DTM에 할당된 DTM 버퍼의 크기는 &lt;숫자&gt;바이트를 넘지 않는 것이 좋습니다. DTM 버퍼의 지정된 크기가 &lt;숫자&gt;바이트입니다.</b>
설명:	DTM 버퍼 크기가 권장 크기를 초과했습니다.
사용자 응답:	지정한 공유 메모리 크기로 통합 서비스가 시작되었습니다. 메모리 크기를 변경하려면 통합 서비스를 중지하고 바이트 수를 지정된 크기로 변경한 후, 통합 서비스를 다시 시작하십시오.
TM_6154	<b>세션 정렬 순서 &lt;정렬 순서&gt;을(를) 설정하는 동안 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	코드 페이지에 사용할 수 없는 정렬 순서를 선택했습니다.
사용자 응답:	선택한 코드 페이지에 대해 유효한 정렬 순서를 선택하십시오.
TM_6157	<b>저장 프로시저 호출 텍스트 &lt;저장 프로시저&gt;을(를) 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 저장 프로시저 텍스트를 구문 분석할 수 없습니다. 저장 프로시저에 구문 오류가 있을 수 있습니다.

사용자 응답:	저장 프로시저의 구문을 확인하십시오. 데이터베이스에서 저장 프로시저를 테스트하십시오. 그런 다음, 세션을 다시 실행하십시오.
TM_6159	<b>저장 프로시저를 실행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	저장 프로시저 실행을 위한 컨텍스트가 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오. 데이터베이스에서 저장 프로시저를 검증하십시오. 데이터베이스 오류 메시지에서 추가적인 설명을 확인하십시오.
TM_6186	<b>저장 프로시저 호출 텍스트 &lt;호출 텍스트&gt;에는 저장 프로시저 데이터베이스 연결의 코드 페이지에 사용할 수 없는 문자가 하나 이상 있습니다. 올바르지 않은 문자가 쿼리 위치 &lt;문자 위치&gt;에서 시작됩니다.</b>
설명:	사전 대상 또는 사후 대상 저장 프로시저의 저장 프로시저 호출 텍스트에서 저장 프로시저 데이터베이스 코드 페이지의 문자 집합에 없는 문자가 하나 이상 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 참조되고 있는 올바르지 않은 문자를 식별하십시오. 통합 서비스 코드 페이지 및 저장 프로시저 데이터베이스 코드 페이지의 문자 집합으로 인코딩된 문자가 저장 프로시저 호출 텍스트에 포함되도록 호출 텍스트를 편집하십시오.  저장 프로시저 데이터 문자 집합의 인코딩을 포함하며 통합 서비스 코드 페이지와 호환되는 코드 페이지를 사용하도록 저장 프로시저 데이터베이스를 구성하십시오.
설명:	저장 프로시저 데이터베이스가 PowerCenter에 의해 지원되지 않는 코드 페이지를 사용합니다.
사용자 응답:	PowerCenter에 의해 지원되며 저장 프로시저 데이터베이스 문자 집합의 인코딩을 포함하는 저장 프로시저 데이터베이스 코드 페이지를 선택하십시오.
TM_6188	<b>세션 정렬 순서 &lt;정렬 순서 이름&gt;이(가) 통합 서비스 코드 페이지 &lt;코드 페이지 이름&gt;과(와) 호환되지 않습니다.</b>
설명:	지정된 세션 정렬 순서가 통합 서비스 코드 페이지와 호환되지 않습니다.
사용자 응답:	코드 페이지의 유효성을 검사하려면 통합 서비스 코드 페이지와 호환되는 정렬 순서를 선택하십시오. 코드 페이지 유효성 검사를 완화하려면 유니코드 데이터 이동 모드에서 코드 페이지 유효성 검사를 완화하도록 통합 서비스를 구성하십시오.
TM_6190	<b>조회 또는 저장 프로시저 변환의 \$Source 또는 \$Target으로 사용되는 고유한 관계형 연결 또는 응용 프로그램 연결을 식별할 수 없습니다.</b>
설명:	조회 또는 저장 프로시저 변환이 \$Source 또는 \$Target 변수를 사용해 구성되어 있습니다. 매핑에 관계형 소스 또는 관계형 대상 데이터베이스 연결이 둘 이상 있습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 \$Source 또는 \$Target 연결에 대해 데이터베이스 연결 1개를 입력하십시오.
TM_6193	<b>연결 매개 변수 &lt;매개 변수 이름&gt;을(를) 확장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	\$DBConnectionName 같은 세션 매개 변수가 세션 연결을 정의하는 데 사용되었습니다. 매개 변수 파일에서 세션 매개 변수 값이 워크플로우 관리자에 있는 연결 개체 중 하나의 이름과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자에 있는 연결 개체의 이름과 일치하도록 매개 변수 파일에서 세션 매개 변수 값을 업데이트하십시오. 세션 매개 변수 유형이 연결 개체 유형과 일치하도록 하십시오. 예를 들어 \$FTPConnectionName을 사용하여 대기열 연결이 아니라 FTP 연결을 정의하십시오.

TM_6200	<b>세션 로그 경로가 &lt;세션 로그 경로 제한&gt;자의 문자 제한값을 초과합니다. &lt;세션 로그 경로&gt;</b>
사용자 응답:	세션 로그 경로 제한을 넘지 않는 세션 로그 경로를 입력하십시오. 다른 디렉토리를 지정하거나 로그 파일 이름의 길이를 줄여야 할 수 있습니다.
TM_6202	<b>DTM 이벤트입니다. 리포지토리에서 로그 파일 수를 증분하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리가 데이터베이스에서 로그 파일 번호를 업데이트할 수 없었습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 서버 및 리포지토리 서비스가 실행되고 있는지 확인하십시오.
TM_6223	<b>세션 로그를 가져오는 동안 내부 오류가 발생했습니다. 세션 이후 전자 메일에 첨부된 로그가 불완전할 수 있습니다.</b>
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6247	<b>글로벌 개체 사용 권한을 확인하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;개체&gt;.</b>
설명:	세션을 시작한 사용자에게 해당 세션에 의해 사용되는 연결 개체 중 하나에 대한 실행 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	사용자가 해당 개체에 대한 사용 권한을 갖도록 하십시오.
TM_6248	<b>사용자 &lt;사용자 이름&gt;에게 글로벌 개체 &lt;개체 이름&gt;에 대한 실행 사용 권한이 없습니다.</b>
설명:	세션을 시작한 사용자에게 해당 세션에 의해 사용되는 연결 개체 중 하나에 대한 실행 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	사용자가 해당 개체에 대한 사용 권한을 갖도록 하십시오.
TM_6254	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;(그룹 이름 &lt;그룹&gt; 및 파티션 ID &lt;파티션 ID&gt;)에 대한 통계 정보를 리포지토리에 저장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통계 정보를 리포지토리로 보내는 중 오류가 발생했습니다. 예를 들어 데이터베이스 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TM_6255	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;(파티션 ID &lt;파티션 ID&gt;)에 대한 통계 정보를 리포지토리에 저장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통계 정보를 리포지토리로 보내는 중 오류가 발생했습니다. 예를 들어 데이터베이스 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TM_6264	<b>워크플로우 관리자에서 MQ 소스 한정자 변환 &lt;MQ 소스 한정자 이름&gt; 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에 대해 연결이 설정되지 않았습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 속성에 지정된 대기열 연결을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	유효한 대기열 연결을 세션에 할당하십시오.
TM_6279	<b>세션 인스턴스 &lt;세션 인스턴스 이름&gt;에서 런타임 유효성 검사 오류 &lt;오류 메시지&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	세션이 올바르게 실행되지 않기 때문에 통합 서비스에서 세션을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	런타임 오류 메시지를 검토하십시오.

TM_6288	<b>메모리를 할당하지 못했습니다. 가상 메모리가 부족합니다.</b>
설명:	사용 가능한 가상 메모리가 충분치 않습니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템에서 사용 가능한 가상 메모리 양을 증가시키십시오.
TM_6289	<b>메모리를 할당하지 못했으므로 DTM 프로세스를 중단하는 중입니다.</b>
설명:	통합 서비스에 더 많은 메모리가 필요합니다.
사용자 응답:	통합 서비스 시스템에서 사용 가능한 가상 메모리 양을 증가시키십시오.
TM_6294	<b>대상 로드 순서가 변경되었습니다. 매핑 &lt;매핑 이름&gt;의 유효성을 다시 검사하십시오.</b>
설명:	매핑을 저장한 후에 맵렛의 대상 로드 순서가 변경되는 식으로 매핑과 연결된 맵렛이 변경되면 통합 서비스에서 세션을 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	매핑을 열고 저장하십시오.
TM_6316	<b>오류: &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt; 오류가 &lt;테이블 이름&gt; 테이블을 설정하는 동안 발생했습니다.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 대상 데이터베이스에 대한 테이블 작성 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 데이터베이스 사용자 이름에게 테이블 작성 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6317	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;을(를) 작성하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 대상 데이터베이스에 대한 테이블 작성 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 데이터베이스 사용자 이름에게 테이블 작성 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6318	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에서 대상 실행 ID를 가져오도록 준비하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에서 정보를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6319	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에서 대상 실행 ID를 가져오는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 대상 데이터베이스에서 정보를 선택할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 선택 권한을 부여하십시오.

설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에서 정보를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지를 점검하여 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6320	<b>대상 실행 ID를 복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에 삽입하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 PM_RECOVERY 복구 테이블에 정보를 삽입할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 PM_RECOVERY 복구 테이블에 데이터를 삽입할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 PM_RECOVERY에 정보를 삽입할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6321	<b>복구 테이블 형식에 버전 6.2가 필요한데 현재 버전이 &lt;버전 번호&gt;입니다.</b>
설명:	복구 테이블의 형식이 올바르지 않기 때문에 통합 서비스에서 복구를 수행할 수 없습니다.
사용자 응답:	복구 테이블을 수동으로 작성한 경우 형식을 검토하고 오류를 수정하십시오. 통합 서비스에서 테이블을 작성하도록 허용할 수도 있습니다. 대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 테이블 작성 권한을 부여하십시오.
TM_6322	<b>시퀀스 ID를 생성하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 PM_TGT_RUN_ID 복구 테이블을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	PM_RECOVERY 복구 테이블에 대해 쿼리를 실행하여 TGT_RUN_ID 열에서 최대값을 확인하십시오. 이 값을 PM_TGT_RUN_ID에 삽입하십시오.
TM_6323	<b>새 시퀀스 ID를 데이터베이스로 커밋하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6324	<b>UPDATE 복구 문을 준비하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6325	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에 대한 복구 정보를 업데이트하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블을 업데이트할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블을 업데이트할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.



TM_6326	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에서 복구 정보를 삭제하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블에서 정보를 삭제할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블에서 정보를 삭제할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에서 정보를 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6327	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에 대한 복구 정보를 재설정하는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자에게 복구 테이블에서 정보를 재설정할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 데이터베이스 사용자 이름에게 복구 테이블에서 정보를 액세스, 삽입 및 삭제할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에서 정보를 재설정할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6328	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에서 파티션 개수를 가져오는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6329	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에서 복구 정보를 가져오는 동안 다음 데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 복구 테이블에 액세스할 사용 권한을 부여하십시오.
설명:	데이터베이스 오류로 인해 통합 서비스가 복구 테이블에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지에서 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6330	<b>대상 데이터베이스에서 복구 정보를 검색하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	복구 테이블이 대상 데이터베이스에 있는지 확인하십시오. 세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TM_6331	<b>대상 &lt;대상 테이블&gt;에 대한 복구를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	복구 테이블이 대상 데이터베이스에 있는지 확인하십시오. 세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오. 대상 데이터베이스 연결에 지정된 데이터베이스 사용자 이름에게 복구 테이블을 작성, 액세스 및 업데이트할 사용 권한이 없습니다.

TM_6332	<b>대상 &lt;대상&gt;의 복구 테이블에서 정보를 삭제하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	복구 테이블이 대상 데이터베이스에 있는지 확인하십시오. 이전 오류 메시지에서 가능한 오류 원인을 확인하십시오. 대상 데이터베이스 연결에 지정된 데이터베이스 사용자 이름에게 복구 테이블을 작성, 액세스 및 업데이트할 사용 권한이 없습니다.
TM_6336	<b>대상 &lt;대상&gt;에 대한 복구 정보를 찾을 수 없으므로 복구 세션을 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	복구 테이블이 대상 데이터베이스에 있는지 확인하십시오. 해당 테이블이 없으면 복구가 활성화된 상태에서 세션을 정상적으로 다시 실행하여 테이블을 작성하고 복구 정보를 테이블에 삽입해야 합니다. 또한 복구 테이블을 수동으로 작성한 후 세션을 정상적으로 실행하여 복구 정보를 작성할 수 있습니다.  복구 테이블이 있으면 세션을 정상적으로 실행하여 복구 정보를 작성하십시오. 세션이 복구되도록 설정되어 있는 동안에는 복구 테이블을 삭제하지 마십시오.
TM_6341	<b>복구 테이블을 업데이트하는 동안 데이터베이스 오류가 발생했습니다. 하나의 행만 업데이트하면 되는데 세션에서 &lt;레코드 수&gt;개의 복구 레코드를 업데이트했습니다.</b>
사용자 응답:	데이터베이스 오류 메시지 로그에서 가능한 오류 원인을 확인하고 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
TM_6342	<b>대상 &lt;대상 이름&gt;의 복구 테이블에서 정보를 업데이트하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오. 대상 데이터베이스에 복구 테이블이 있는지 확인하고, 대상 데이터베이스 연결에 지정된 사용자 이름에게 해당 테이블을 업데이트할 사용 권한이 있는지 확인하십시오.
TM_6343	<b>세션이 복구되도록 설정되어 있지 않으므로 세션 복구를 실행할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	세션이 복구되도록 설정하십시오. 복구되도록 설정되어 있는 동안에는 세션이 정상적으로 실행되어야 하며, 세션이 실패해야 사용자가 복구를 수행할 수 있습니다.
TM_6345	<b>연결 개체 &lt;연결 이름&gt;은(는) 유효한 데이터베이스 파티션 연결 유형이 아닙니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터베이스 분할을 사용하여 대상 유형에 로드할 수 없기 때문에 통합 서비스에서 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 분할을 지원하지 않는 대상에 대해서는 통과 분할을 사용하십시오.
TM_6349	<b>테스트 로드를 수행하도록 세션이 구성되어 있으므로 세션 복구를 실행할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	복구를 수행하려면 세션 속성에서 테스트 로드를 비활성화하십시오.
TM_6376	<b>복구 파일을 처리하는 동안 통합 서비스가 실패했습니다.</b>
사용자 응답:	세션을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6687	<b>지정된 DTM 버퍼 크기 &lt;DTM 버퍼 크기&gt;이(가) 32비트 주소 공간을 초과합니다. 이 크기는 32비트 통합 서비스에서 &lt;숫자&gt;보다 클 수 없습니다.</b>
설명:	32비트 통합 서비스에서 세션을 실행하려고 했지만 DTM 버퍼 크기가 너무 큼니다.
사용자 응답:	DTM 버퍼 크기를 줄이거나 64비트 통합 서비스에서 세션을 실행하십시오.

TM_6698	<b>&lt;실패 이유&gt; 라이브러리를 로드하는 동안 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 외부 세션 로그 라이브러리를 로드하지 못했으며, 누락되거나 올바르지 않은 .dll 파일이 원인일 수 있습니다.
사용자 응답:	필요한 조치를 취하여 오류를 해결하십시오.
TM_6700	<b>오류 로깅을 위해 파일 &lt;파일 이름&gt;에 액세스하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 파일에 액세스할 수 없습니다. 통합 서비스를 실행하는 사용자에게 오류 로깅을 위해 지정된 파일에 대한 읽기 또는 쓰기 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	오류 메시지를 검토하고 지정된 파일에 대한 사용 권한을 확인하십시오.
TM_6701	<b>경고. 플랫폼 파일 구분자 &lt;구분자&gt;이(가) 오류 로깅을 위한 데이터 열 구분자와 동일합니다. 오류 로그를 읽는 것이 쉽지 않을 수 있습니다.</b>
사용자 응답:	오류 로깅에 다른 데이터 열 구분자를 사용하도록 세션을 업데이트하십시오.
TM_6712	<b>트랜잭션 요구 사항이 동일한 동시 소스에는 동일한 수의 파티션이 있어야 합니다. 변환 인스턴스 &lt;변환 인스턴스 이름&gt;과(와) &lt;변환 인스턴스 이름&gt; 간의 파티션 수가 다릅니다.</b>
설명:	세션이 변경 모드 또는 실시간 모드로 실행되었지만, 지정된 변환 인스턴스의 파티션 수가 서로 다릅니다. 변환 인스턴스의 파티션 수는 동일해야 합니다.
사용자 응답:	변환 인스턴스가 동일한 수의 파티션을 갖도록 구성하십시오.
TM_6713	<b>트랜잭션 요구 사항이 동일한 동시 소스에는 연속 실행 순서가 있어야 합니다.</b>
설명:	세션이 변경 모드 또는 실시간 모드로 실행되면 대상 로드 순서 그룹의 실행이 연속적이어야 합니다.
사용자 응답:	대상 로드 순서 그룹이 연속 실행되도록 하려면 디자이너에서 대상 로드 순서를 설정하십시오.
TM_6765	<b>디버거가 그리드에서 세션을 실행할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	그리드에서 세션을 비활성화하거나 디자이너에서 매핑을 디버깅하십시오.
TM_6772	<b>파티션 그룹 &lt;파티션 그룹 ID&gt;을(를) 실행 중인 작업자 DTM이 &lt;마스터 DTM 프로세스의 호스트 이름 및 포트 번호&gt;(제한 시간 값: &lt;제한 시간 값&gt;초)에서 마스터 DTM에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	작업자 DTM이 지정된 제한 시간 내에 마스터 DTM에 연결할 수 없습니다. 마스터 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었거나 네트워크 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 없는지 확인하십시오. PowerCenter 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.
TM_6775	<b>마스터 DTM 프로세스가 세션 상태를 업데이트하도록 마스터 서비스 프로세스에 연결할 수 없으므로 다음 메시지가 표시됩니다. 오류 메시지: &lt;오류 메시지 텍스트&gt; 및 오류 코드: &lt;오류 코드&gt;.</b>
설명:	마스터 DTM 프로세스가 세션 상태를 업데이트하기 위해 마스터 서비스 프로세스에 연결할 수 없었습니다. 마스터 DTM 프로세스가 예기치 않게 종료되었거나 네트워크 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	네트워크 관리자에게 문의하여 네트워크에 연결 문제가 없는지 확인하십시오. PowerCenter 도메인 관리자에게 문의하여 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오.

TM_6777	<b>임시 프로파일링 세션은 그리드에 대해 활성화될 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	지속형 프로파일 세션을 작성하거나 그리드에 할당되지 않은 통합 서비스에서 임시 프로파일 세션을 실행하십시오.
TM_6788	<b>오류: 임시 로그 파일 &lt;로그 파일 이름&gt;을(를) 열 수 없고 오류 &lt;오류 코드&gt;이(가) 발생했습니다. 세션 로그가 세션 이후 전자 메일에 첨부되지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 PowerCenter 서비스 설치 디렉터리에 로그 파일을 작성하려고 했지만, 해당 디렉터리에 액세스할 수 없었습니다. 통합 서비스가 파일을 지정된 디렉터리에 작성할 수 없기 때문에 세션 로그를 세션 이후 전자 메일에 첨부할 수 없었습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 서비스 사용자에게 PowerCenter 서비스 설치 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
TM_6795	<b>리포지토리 서비스에서 세션을 영향을 받음으로 표시했으나 통합 서비스가 영향을 받은 세션을 실행하도록 구성되지 않았습니다.</b>
사용자 응답:	세션의 유효성을 검사하거나, 통합 서비스가 영향을 받은 세션을 실행하도록 구성하십시오.
TM_6796	<b>소유자 이름 &lt;소유자 이름&gt;(변환 &lt;변환 이름&gt;)을(를) 확장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 테이블 소유자 이름 또는 테이블 이름 접두사에서 매개 변수 또는 변수를 확장할 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6797	<b>환경 SQL &lt;SQL 텍스트&gt;(연결 개체 &lt;개체 이름&gt;)에서 매개 변수 또는 변수를 확장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6798	<b>오류 로그의 테이블 이름 접두사 &lt;접두사&gt;에서 매개 변수 또는 변수를 확장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TM_6828	<b>리포지토리에 통계 정보를 저장하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리에 통계를 저장하는 중 오류가 발생했습니다. 예를 들어 데이터베이스 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
사용자 응답:	리포지토리 서비스 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.

TM_6829	<b>복구 테이블 &lt;테이블 이름&gt;을(를) 재설정하는 동안 통합 서비스에서 다음 오류가 발생했습니다. 오류 &lt;오류&gt;입니다.</b>
설명:	오류가 발생했기 때문에 통합 서비스가 복구 테이블을 재설정할 수 없었습니다. 예를 들어 데이터베이스 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그를 검토하십시오.
TM_6844	<b>세션 이전 변수 할당에 사용된 변수 &lt;변수 이름&gt;이(가) 매개 변수 파일에서 재정의됩니다. 변수 할당이 무시됩니다.</b>
설명:	세션 이전 변수 할당 문과 매개 변수 파일에서 변수가 할당되어 있습니다. 통합 서비스는 매개 변수 파일에 있는 값을 사용합니다.
사용자 응답:	세션 이전 변수 할당 문에 있는 값을 사용하려면 매개 변수 파일에서 해당 변수를 제거하십시오. 또는 세션 및 워크플로우가 매개 변수 파일을 사용해 실행되지 않도록 구성하십시오.
TM_6845	<b>세션 이전 변수 할당 문에 나열된 상위 워크플로우 또는 worklet 변수 &lt;변수 이름&gt;을(를) 찾을 수 없습니다. 변수 할당이 무시됩니다.</b>
사용자 응답:	해당 변수가 삭제되거나 이름이 바뀌지 않았는지 확인하십시오.
TM_6848	<b>변수 &lt;변수 이름&gt;을(를) 사용자 정의 워크플로우 또는 worklet 변수로 확인할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	해당 변수가 삭제되거나 이름이 바뀌지 않았는지 확인하십시오.
TM_6849	<b>변수 &lt;변수 이름&gt;을(를) 매핑 매개 변수, 매핑 변수, 세션 매개 변수 또는 미리 정의된 변수로 확인할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	해당 변수가 삭제되거나 이름이 바뀌지 않았는지 확인하십시오.
TM_6850	<b>변수 &lt;변수 이름&gt;의 값을 변수 &lt;변수 이름&gt;의 값으로 설정하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션에 세션 이전 또는 세션 이후 변수 할당 문이 포함되어 있지만, 통합 서비스에서 변수 할당을 수행할 수 없습니다.
사용자 응답:	할당 문의 매개 변수 또는 변수가 존재하며 이름의 철자가 유효한지 확인하십시오.
TM_6851	<b>세션 이후 변수 할당을 수행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	할당 문의 매개 변수 또는 변수가 존재하며 이름의 철자가 유효한지 확인하십시오.
TM_6956	<b>워크플로우 인스턴스 수가 구성된 제한값에 도달했으므로 새 워크플로우 인스턴스를 시작하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	인스턴스 중 하나가 실행을 완료한 후에 워크플로우 인스턴스를 시작하십시오.
TM_6957	<b>동시에 실행 중인 다른 워크플로우 인스턴스와 동일한 매핑 변수를 워크플로우에서 유지하기 때문에 워크플로우가 실패했습니다.</b>
사용자 응답:	동시 워크플로우의 매핑 변수를 유지하려면 다른 워크플로우 인스턴스 이름 및 매개 변수를 구성하십시오.

TM_6958	<b>인스턴스 이름이 같은 워크플로우가 이미 실행 중이므로 해당 워크플로우를 시작하지 못했습니다.</b>
사용자 응답:	워크플로우가 동시 실행되도록 설정되었는지 확인하십시오. 각 워크플로우별로 고유한 인스턴스 이름을 구성하거나, 고유한 인스턴스 이름 없이 워크플로우가 동시에 실행될 수 있게 하십시오.

## TPTRD 메시지

TPTRD_11001	<b>플러그 인이 TPTLogging 클래스 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 로깅 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_11002	<b>플러그 인이 코드 페이지를 유니코드로 변환하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_11003	<b>플러그 인이 유니코드를 코드 페이지로 변환하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21101	<b>플러그 인이 세션에서 추적 수준을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	로깅 모듈을 초기화하는 동안 세션 특성에서 추적 수준을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21201	<b>플러그 인이 ILog 로거를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 ILog 로깅 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21202	<b>플러그 인이 TPTLogging 로거를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 로깅 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21203	<b>플러그 인이 TDPID를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 호스트 이름 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21204	<b>플러그 인이 사용자 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 사용자 이름 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.

TPTRD_21205	<b>플러그 인이 암호를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 암호 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21206	<b>플러그 인이 작업 데이터베이스를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 데이터베이스 이름 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21207	<b>플러그 인이 테이블 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 테이블 이름 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21208	<b>플러그 인이 DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 DML 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21209	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스 연결 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	연결 특성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	모든 연결 특성이 유효한지 확인하십시오.
TPTRD_21210	<b>플러그 인이 &lt;테이블 이름&gt; 테이블의 스키마를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	매핑에 정의된 스키마가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	매핑의 유효성을 검사하거나 매핑을 다시 작성하십시오. 열 이름, 전체 자릿수 및 배열이 테이블 정의와 동일한지 확인하십시오.
TPTRD_21211	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스 연결을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata Parallel Transporter 연결 개체의 Initiate 메서드가 실패했습니다.
사용자 응답:	Teradata CLI 또는 DBS에 의해 반환되는 오류 메시지를 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21212	<b>플러그 인이 연결 개체에 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Teradata Parallel Transporter 연결 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21213	<b>플러그 인이 스키마 개체에 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Teradata Parallel Transporter 스키마 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21214	<b>데이터를 읽어오도록 정의된 필드가 없습니다.</b>
설명:	매핑에서 매핑된 포트가 없습니다.
사용자 응답:	매핑의 유효성을 검사하거나 매핑을 다시 작성하십시오.

TPTRD_21215	<b>플러그 인이 행 &lt;행 번호&gt;(상태 &lt;상태 코드&gt;)에서 데이터를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	GetRow() 호출이 <행 번호> 행에서 실패했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21216	<b>플러그 인이 DSQ C-데이터 유형을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 소스 한정자의 C-데이터 유형을 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	소스 한정자의 데이터 유형 목록에서 해당 데이터 유형을 확인하십시오.
TPTRD_21217	<b>플러그 인이 모든 행을 플러시하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 소스 한정자 버퍼에 행을 기록할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 세션이 다시 실패할 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21218	<b>내보내기 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	EXPORT 시스템 연산자가 Teradata 테이블에서 데이터를 가져오지 못했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오.
TPTRD_21219	<b>TPTReaderPartition::run()에서 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21220	<b>올바르지 않은 TDPID입니다.</b>
설명:	잘못된 호스트 이름입니다.
사용자 응답:	연결 개체에 유효한 TDPID를 지정하십시오.
TPTRD_21301	<b>플러그 인이 Teradata PT 판독기 구성 요소를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	판독기 플러그 인 초기화에 실패했습니다.
사용자 응답:	매핑의 유효성을 검사하고 세션을 다시 실행하십시오.
TPTRD_21302	<b>플러그 인이 소스 한정자 메타데이터 개체를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	소스 한정자 인스턴스를 매핑에서 가져올 수 없기 때문에 세션이 초기화되지 못했습니다.
사용자 응답:	매핑을 다시 작성하거나 세션을 다시 실행하십시오.
TPTRD_21501	<b>플러그 인이 Teradata PT 판독기 파티션 드라이버를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	판독기 파티션 드라이버 초기화에 실패했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 세션이 다시 실패할 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21502	<b>플러그 인이 Teradata Parallel Transporter 연결 정보를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	연결 개체에 올바르지 않은 매개 변수가 있습니다.
사용자 응답:	연결 개체의 모든 특성이 적합한지 확인하십시오.



TPTRD_21503	<b>플러그 인이 세션 수준 정보를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 세션 특성을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	소스 세션 개체의 모든 특성이 유효한지 확인하십시오.
TPTRD_21504	<b>플러그 인이 메타데이터 확장 정보를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 소스 한정자 특성을 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	소스 한정자의 모든 특성이 유효한지 확인하십시오.
TPTRD_21505	<b>플러그 인이 소스 한정자 및 해당 필드 정보를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21506	<b>플러그 인이 DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 데이터 추출을 위해 DML 문을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 SQL이 유효한지 확인하십시오. 필드 이름 및 테이블 이름이 Teradata 테이블 정의에서와 동일한지 확인하십시오.
TPTRD_21507	<b>플러그 인이 TPTAPI 클래스 인스턴스를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Teradata PT API 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTRD_21508	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스에 대한 연결을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21509	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스의 테이블 &lt;테이블 이름&gt;에서 데이터를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21510	<b>플러그 인이 세션 수준 DML 문 &lt;DML_statement&gt;의 유효성을 검사하지 못했습니다.</b>
설명:	세션 속성에서 사용자 지정 SQL이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 SQL이 유효한지 확인하십시오.
TPTRD_21511	<b>플러그 인이 메타데이터 확장 수준 DML 문 &lt;DML 문&gt;의 유효성을 검사하지 못했습니다.</b>
설명:	소스 한정자에서 사용자 지정 SQL이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	사용자 지정 SQL이 유효한지 확인하십시오.
TPTRD_21512	<b>플러그 인이 기본 DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 데이터 추출을 위해 DML 문을 작성할 수 없습니다. 포트 비즈니스 이름이 테이블 정의와 일치하지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	매핑에서 포트가 올바르게 정의되어 있는지 확인하십시오.

TPTRD_21513	<b>여러 그룹 &lt;group_count&gt;이(가) 지원되지 않습니다.</b>
설명:	소스 한정자에 여러 그룹이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	소스 한정자에 그룹 1개가 포함되도록 매핑을 업데이트하십시오.
TPTRD_21514	<b>플러그 인이 소스 한정자 필드 목록을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 소스 한정자 또는 소스 필드 목록 및 필드 정보를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	매핑 필드가 올바르게 정의되어 있는지 확인하십시오.
TPTRD_21515	<b>플러그 인이 필드 &lt;필드 이름&gt;의 C-데이터 유형을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21516	<b>플러그 인이 필드 &lt;필드 이름&gt;의 데이터 유형을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21517	<b>플러그 인이 특정 소스 한정자와 연결된 소스 확장을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21518	<b>플러그 인이 특정 파티션과 연결된 연결 참조를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21519	<b>플러그 인이 연결 참조와 연결된 연결 개체를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21520	<b>플러그 인이 TDPID를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21521	<b>플러그 인이 데이터베이스 이름을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21522	<b>플러그 인이 터네시티를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

TPTRD_21523	<b>플러그 인이 최대 세션 수를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21524	<b>플러그 인이 중지 기간을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21525	<b>플러그 인이 블록 크기를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21526	<b>플러그 인이 데이터 암호화 플래그를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21527	<b>올바르지 않은 SQL 쿼리입니다.</b>
설명:	사용자 지정 SQL 필드의 SQL 쿼리가 올바르지 않습니다. Teradata SQL을 사용하여 SQL 쿼리를 입력하십시오.
사용자 응답:	사용자 지정 SQL 필드에 정의된 SQL이 유효한 Teradata SQL인지 확인하십시오.
TPTRD_21528	<b>플러그 인이 매핑에서 소스 목록을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTRD_21529	<b>최대 세션 수는 0보다 커야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 최대 세션 수 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	최대 세션 수 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTRD_21530	<b>중지 기간은 0보다 커야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 중지 기간 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	중지 기간 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTRD_21531	<b>터네시티는 0보다 크거나 같아야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 터네시티 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	터네시티 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTRD_21532	<b>최소 256바이트 및 최대 64000바이트의 블록 크기가 필요합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 블록 크기 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	블록 크기 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.

TPTRD_21533	<b>정렬된 포트 수가 출력 필드 수보다 많습니다.</b>
설명:	Teradata PT 소스 속성에서 정렬된 포트 수 특성이 출력 필드의 수를 초과합니다.
사용자 응답:	Teradata 소스의 정렬된 포트 수를 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTRD_35061	<b>PowerCenter 통합 서비스에서 일부 세션 특성의 값을 가져오려고 할 때 &lt;오류 메시지&gt; 시스템 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 일부 세션 수준 속성의 값을 가져올 수 없습니다. 시스템 오류가 발생했거나 리포지토리에 일관성 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	운영 체제 오류를 수정하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## TPTWR 메시지

TPTWR_11001	<b>플러그 인이 TPTLogging 클래스 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 로깅 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_11002	<b>플러그 인이 코드 페이지를 유니코드로 변환하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_11003	<b>플러그 인이 유니코드를 코드 페이지로 변환하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31101	<b>플러그 인이 세션에서 추적 수준을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31201	<b>플러그 인이 ILog 로거를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 ILog 로깅 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31202	<b>플러그 인이 TPTLogging 로거를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 로깅 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31203	<b>플러그 인이 시스템 연산자를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 시스템 연산자에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.

TPTWR_31204	<b>플러그 인이 TDPID를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 호스트 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31205	<b>플러그 인이 사용자 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 사용자 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31206	<b>플러그 인이 암호를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 암호에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31207	<b>플러그 인이 작업 데이터베이스를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 작업 데이터베이스에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31208	<b>플러그 인이 테이블 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 테이블 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31209	<b>플러그 인이 오류 데이터베이스 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 오류 데이터베이스 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31210	<b>플러그 인이 오류 테이블 1 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 오류 테이블 1 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31211	<b>플러그 인이 오류 테이블 2 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 오류 테이블 2 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31212	<b>플러그 인이 로그 데이터베이스 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 로그 데이터베이스 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31213	<b>플러그 인이 로그 테이블 이름을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 로그 테이블 이름에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31214	<b>플러그 인이 Insert DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 INSERT 문에 할당할 메모리가 부족합니다.

사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31215	<b>플러그 인이 Update DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 UPDATE 문에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31216	<b>플러그 인이 Delete DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Delete DML 문에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31217	<b>플러그 인이 Truncate Table DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 TRUNCATE TABLE 문에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31218	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스 연결 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Teradata Parallel Transporter 연결 개체에 할당할 메모리가 부족합니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31219	<b>플러그 인이 &lt;table_name&gt; 테이블의 스키마를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	매핑에 정의된 스키마가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	매핑을 유효성 검사하거나 다시 작성합니다. 열 이름, 전체 자릿수 및 배열이 테이블 정의와 일치하는지 확인하십시오.
TPTWR_31220	<b>플러그 인이 DML 그룹 &lt;DML 그룹 이름&gt;을(를) 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 DML 그룹에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31221	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스 연결을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata Parallel Transporter 연결 개체의 Initiate 메서드가 실패했습니다.
사용자 응답:	Teradata CLI 또는 DBS에 의해 반환되는 오류 메시지를 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31222	<b>플러그 인이 연결 개체에 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 연결 개체에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31223	<b>플러그 인이 스키마 개체에 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 스키마 개체에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31224	<b>플러그 인이 &lt;DML 그룹 이름&gt; DML 그룹에 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 DML 그룹에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.

사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31225	<b>플러그 인이 연결 개체를 커밋하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 연결 개체를 커밋할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 DBS/CLI 오류 메시지를 확인하십시오.
TPTWR_31226	<b>플러그 인이 획득 종료에 실패했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 획득 종료에 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 DBS/CLI 오류 메시지를 확인하십시오.
TPTWR_31227	<b>플러그 인이 행을 적용하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 행을 적용할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 DBS/CLI 오류 메시지를 확인하십시오.
TPTWR_31228	<b>플러그 인이 &lt;DML 그룹 이름&gt; DML 그룹을 연결 개체로 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	작성된 DML 그룹이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31229	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스에 행을 배치하지 못했습니다.</b>
설명:	행 데이터를 삽입, 업데이트 또는 삭제하기 위한 요청을 Teradata 데이터베이스에 전송하지 못했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스에 오류 및 로그 테이블이 있으면 삭제하고, 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31230	<b>플러그 인이 Teradata 데이터베이스에 버퍼를 배치하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata 데이터베이스에 삽입하기 위해 버퍼 데이터를 전송하지 못했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스에 오류 및 로그 테이블이 있으면 삭제하고, 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31231	<b>플러그 인이 PutBuffer 메서드에 대한 버퍼 레이아웃을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	LOAD 시스템 연산자에서 버퍼 크기, 행 헤더, 행 길이 및 행 트레일러에 대한 정보를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스에 오류 및 로그 테이블이 있으면 삭제하고, 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31232	<b>플러그 인이 영향을 받은 행을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata 데이터베이스에서 영향을 받은 행 수 및 거부된 행 수를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스에 오류 및 로그 테이블이 있으면 삭제하고, 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31233	<b>Truncate Table: 플러그 인이 Teradata 데이터베이스 연결 개체를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata 데이터베이스 연결 개체에 할당할 메모리가 충분하지 않은 경우입니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31234	<b>테이블 잘라내기: 플러그 인이 &lt;table_name&gt; 테이블의 스키마를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	메모리가 할당하기에 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.

TPTWR_31235	<b>테이블 잘라내기: 플러그 인이 DML 그룹 &lt;DML_Group_name&gt;을(를) 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	메모리가 할당하기에 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31236	<b>Truncate Table: 플러그 인이 Teradata 데이터베이스 연결을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	테이블 잘라내기를 위해 업데이트 드라이브에 Teradata 데이터베이스와의 연결을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스에 오류 및 로그 테이블이 있으면 삭제하고, 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31237	<b>플러그 인이 Update Recovery_Table DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31238	<b>플러그 인이 Insert Recovery_Table DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31239	<b>플러그 인이 Delete Recovery_Table DML 문을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31240	<b>여러 그룹을 지원할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31301	<b>플러그 인이 Teradata PT 기록기 플러그 인을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	기록기 플러그 인 초기화가 실패했습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31302	<b>플러그 인이 대상 드라이버를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 대상 드라이버에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31303	<b>플러그 인이 대상 인스턴스를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31304	<b>&lt;target_index&gt; 대상 인덱스가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



TPTWR_31401	<b>플러그 인이 Teradata PT 기록기 대상 드라이버를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	기록기 대상 드라이버 초기화가 실패했습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31402	<b>플러그 인이 그룹 드라이버를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 그룹 드라이버에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31403	<b>플러그 인이 그룹 목록을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31404	<b>&lt;그룹 인덱스&gt; 그룹 인덱스가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31501	<b>플러그 인이 Teradata PT 기록기 그룹 드라이버를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	기록기 그룹 드라이버 초기화에 실패했습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31502	<b>플러그 인이 파티션 드라이버를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 파티션 드라이버에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31503	<b>&lt;partition_index&gt; 파티션 인덱스가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31601	<b>플러그 인이 Teradata PT 기록기 파티션 드라이버를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	기록기 파티션 드라이버 초기화가 실패했습니다.
사용자 응답:	매핑 유효성을 검사한 다음, 세션을 다시 실행하십시오.
TPTWR_31602	<b>플러그 인이 행 통계 정보를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata PT API 호출에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31603	<b>플러그 인이 Teradata Paraller Transporter 연결 및 세션 수준 특성을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	연결 개체에 올바르지 않은 매개 변수가 있습니다.
사용자 응답:	연결 개체의 모든 특성이 유효한지 확인하십시오.

TPTWR_31604	<b>플러그 인이 테이블 정보를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31605	<b>플러그 인이 &lt;시스템 연산자 이름&gt; 시스템 연산자에 대해 &lt;테이블 이름&gt; 테이블에 DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 DML 문에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31606	<b>플러그 인이 Truncate Table DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 Truncate Table DML 문에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다. PowerCenter 통합 서비스가 백터에서 대상 테이블 정보를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31607	<b>플러그 인이 INSERT DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Insert 문에 할당할 메모리가 부족합니다. PowerCenter 통합 서비스가 백터에서 대상 테이블 정보를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31608	<b>플러그 인이 UPDATE DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 Update DML 문에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다. PowerCenter 통합 서비스가 백터에서 대상 테이블 정보를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31609	<b>플러그 인이 DELETE DML 문을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에서 Delete DML 문에 할당할 메모리가 부족합니다. PowerCenter 통합 서비스가 백터에서 대상 테이블 정보를 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31610	<b>&lt;table_name&gt; 테이블의 모든 필드에 대해 기본 키가 정의되지 않았습니다. DELETE DML 문을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	행 유형이 삭제되었지만 대상 테이블에 기본 키가 정의되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	대상 테이블에 기본 키를 정의하고 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31611	<b>&lt;table_name&gt; 테이블의 모든 필드에 대해 기본 키가 정의되었습니다. UPDATE DML 문을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	대상 테이블의 전체 필드가 기본 키이고 업데이트할 수 있는 다른 열이 없습니다.
사용자 응답:	업데이트할 수 있는 열이 하나 이상 있는지 확인하십시오.
TPTWR_31612	<b>&lt;table_name&gt; 테이블의 모든 필드에 대해 기본 키가 정의되지 않았습니다. UPDATE DML 문을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	행 유형이 Update이지만 대상 테이블에 기본 키가 정의되어 있지 않습니다.

사용자 응답:	대상 테이블에 기본 키를 정의하고 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31613	<b>플러그 인이 Truncate Table 특성을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31614	<b>플러그 인이 Update Else Insert 특성을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31615	<b>플러그 인이 특정 파티션과 연결된 연결 참조를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31616	<b>플러그 인이 연결 참조와 연결된 연결 개체를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31617	<b>플러그 인이 작업 데이터베이스를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31618	<b>플러그 인이 TDPID를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31619	<b>플러그 인이 시스템 연산자를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31620	<b>플러그 인이 로그 테이블 이름을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31621	<b>플러그 인이 로그 데이터베이스 이름을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31622	<b>플러그 인이 오류 데이터베이스 이름을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

TPTWR_31623	<b>플러그 인이 오류 테이블 1 이름을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31624	<b>플러그 인이 오류 테이블 2 이름을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31625	<b>플러그 인이 최대 세션 수를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31626	<b>플러그 인이 터네시티를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31627	<b>플러그 인이 중지 기간을 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31628	<b>플러그 인이 각 필드의 기본 주소를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31629	<b>플러그 인이 커밋된 Teradata 데이터베이스 연결 개체를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata 내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31630	<b>플러그 인이 데이터 조작 중 실패했습니다.</b>
설명:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31631	<b>플러그 인이 메모리를 할당하지 못했습니다.</b>
설명:	시스템에 개체에 할당할 수 있는 메모리가 충분하지 않습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행되는 시스템에서 메모리가 충분하도록 하십시오.
TPTWR_31632	<b>플러그 인이 데이터 표시기를 검색하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31633	<b>LOAD 시스템 연산자에 대해 업데이트 작업을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	시스템 연산자가 LOAD이고 행 유형이 Update이기 때문입니다.

사용자 응답:	LOAD 시스템 연산자에 대해 업데이트 작업을 수행할 수 없습니다.
TPTWR_31634	<b>LOAD 시스템 연산자에 대해 삭제 작업을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	시스템 연산자가 LOAD이고 행 유형이 Update이기 때문입니다.
사용자 응답:	LOAD 시스템 연산자에 대해 삭제 작업을 수행할 수 없습니다.
TPTWR_31635	<b>플러그 인이 테이블을 잘라내지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 대상 테이블의 모든 행을 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	관련된 메시지를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오. 오류 및 로그 테이블을 삭제하고 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31636	<b>최대 세션 수는 0보다 커야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 최대 세션 수 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	최대 세션 수 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31637	<b>중지 기간은 0보다 커야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 중지 기간 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	중지 기간 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31638	<b>TENACITY는 0보다 크거나 같아야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 터네시티 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	터네시티 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31639	<b>블록 크기는 0보다 커야 합니다.</b>
설명:	Teradata PT 연결 개체의 블록 크기 특성이 잘못된 값으로 설정되어 있습니다.
사용자 응답:	블록 크기 특성을 업데이트한 후 세션을 다시 시작하십시오.
TPTWR_31640	<b>TPTRecStorageFactory를 등록하지 못했으므로 복구가 지원되지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31641	<b>TPTRecStorageFactory를 초기화하지 못했으므로 복구가 지원되지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_31642	<b>TPTConnectionManager를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT와의 연결을 초기화하는 중에 오류가 발생했습니다. 예를 들어, Teradata 사용자 이름 또는 암호가 잘못되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	관련된 메시지를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34701	<b>TPTWriterConnection을 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT 기록기와의 연결을 초기화하는 중에 오류가 발생했습니다. 예를 들어, 초기화 중에 네트워크 문제가 발생했을 수 있습니다.

사용자 응답:	관련된 메시지를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34702	<b>TPTConnectionManager의 초기화를 취소하지 못했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT 기록기와의 연결을 초기화 취소하는 중에 오류가 발생했습니다. 예를 들어, 초기화 취소 중에 네트워크 문제가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	관련된 메시지를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34703	<b>&lt;이름&gt; 대상 및 &lt;숫자&gt; 파티션에 대해 커밋하지 못했습니다.</b>
설명:	Teradata PT가 Teradata 데이터베이스에 대해 커밋을 실행할 때 오류가 발생했습니다. 예를 들어, 네트워크 문제 또는 치명적인 데이터베이스 오류 때문에 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34704	<b>Teradata Parallel Transporter 기록기에 대한 롤백이 지원되지 않습니다.</b>
설명:	Teradata 프레임워크에서 실패한 트랜잭션에 대한 롤백을 요청했지만, Teradata PT에서 실패한 트랜잭션에 대한 롤백을 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	실패한 트랜잭션을 찾으려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오. 대상 테이블에서 데이터 불일치를 확인하십시오.
TPTWR_34723	<b>복구 정보를 읽도록 TPT 연결을 초기화하는 데 실패했습니다.</b>
설명:	복구 정보를 읽기 위해 PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT와 연결을 초기화하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34725	<b>복구 정보를 읽도록 TPT 연결을 종료하는 데 실패했습니다.</b>
설명:	복구 정보를 읽기 위해 PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT와 연결을 종료하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34727	<b>복구 정보를 삭제하도록 TPT 연결을 초기화하는 데 실패했습니다.</b>
설명:	복구 정보를 삭제하기 위해 PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT와 연결을 초기화하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34729	<b>복구 정보를 삭제하도록 TPT 연결을 종료하는 데 실패했습니다.</b>
설명:	복구 정보를 삭제하기 위해 PowerCenter 통합 서비스가 Teradata PT와 연결을 종료하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34730	<b>복구 정보를 삭제하기 위한 연결 시 DML 문을 선택하는 데 실패했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 복구 정보를 삭제할 때 연결 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34731	<b>복구 정보를 삭제하기 위한 연결 시 획득에 실패했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 복구 정보를 삭제할 때 연결 오류가 발생했습니다.

사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_34732	<b>복구 정보를 삭제하기 위한 연결 시 PutRow 호출에 실패했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 복구 정보를 삭제할 때 연결 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그 및 Teradata PT 로그 테이블을 검토하십시오.
TPTWR_35001	<b>ODBC 연결 시 INFARecoveryTable을 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	연결 오류 때문에 대상 ODBC 연결 시 Teradata 대상 데이터베이스에 복구 테이블을 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	관련된 연결 오류를 보려면 세션 로그를 검토하십시오.
TPTWR_35002	<b>ODBC 연결 시 로드 모드에서 &lt;이름&gt; 대상 테이블을 잘라내지 못했습니다.</b>
설명:	대상 ODBC 연결 시 오류 때문에 대상 테이블을 잘라내지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TPTWR_35003	<b>ODBC 연결 시 오류 테이블을 삭제하지 못했습니다.</b>
설명:	대상 ODBC 연결 시 오류 때문에 오류 테이블을 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TPTWR_35004	<b>ODBC 연결 시 로그 테이블을 삭제하지 못했습니다.</b>
설명:	대상 ODBC 연결 시 오류 때문에 로그 테이블을 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
TPTWR_35061	<b>PowerCenter 통합 서비스에서 일부 세션 특성의 값을 가져오려고 할 때 &lt;오류 메시지&gt; 시스템 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	PowerCenter 통합 서비스가 일부 세션 수준 속성의 값을 가져올 수 없습니다. 시스템 오류가 발생했거나 리포지토리에 일관성 오류가 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	운영 체제 오류를 수정하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_36001	<b>Teradata 데이터베이스에 대한 연결 라이선스 키가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	Administrator 도구의 라이선스 키가 올바르지 않거나 Teradata PT 연결 옵션을 포함하지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TPTWR_36002	<b>세션에서 더 이상 사용되지 않는 연결 개체를 사용하고 있습니다. 이를 유효한 연결 개체로 바꾸십시오.</b>
설명:	세션에서 더 이상 사용되지 않는 "Teradata Parallel Transporter Connection" 유형의 연결 개체를 사용하고 있습니다.
사용자 응답:	더 이상 사용되지 않는 연결 개체를 "Teradata PT 연결" 유형의 연결 개체로 바꾸십시오.

## TT 메시지

TT_11009	<b>오버플로우 오류입니다. 시퀀스 생성기 변환이 구성된 끝 값의 끝에 도달했습니다.</b>
사용자 응답:	끝 값을 변경하거나 시퀀스를 순환하십시오.
TT_11013	<b>그룹 기준 포트를 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	집계 또는 순위 변환에서 집계 식이 그룹 기준 포트로 지정되어 있습니다. 그룹 기준 포트는 집계 식이 될 수 없습니다.
사용자 응답:	그룹 기준 포트에서 집계 식을 제거하십시오.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TT_11014	<b>집계 변환에 올바르지 않은 식 또는 포트가 들어 있습니다.</b>
사용자 응답:	식의 유효성을 검사한 다음, 매핑의 유효성을 검사하십시오.
설명:	매핑이 올바를 경우 이는 내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TT_11019	<b>&lt;포트 이름&gt; 포트에 오류가 있습니다. 포트의 기본값이 다음으로 설정됨: ERROR &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	지정된 포트는 오류 시 지정된 메시지를 생성하도록 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 삭제된 행을 검토할 수 있습니다.
TT_11020	<b>&lt;포트 이름&gt; 포트에 오류가 있습니다. 포트의 기본값이 다음으로 설정됨: ABORT &lt;오류 메시지&gt;.</b>
설명:	오류 시 세션을 중단하도록 포트가 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	포트에 오류가 포함된 경우 세션을 중단하지 않으려면 기본값을 변경하십시오.
TT_11021	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환에서 &lt;변환 이름&gt; 변환으로 데이터를 이동하는 중에 오류가 발생했습니다. 행이 삭제되었습니다.</b>
사용자 응답:	행 오류에 대한 관련 메시지를 보려면 세션 로그를 검토하십시오. 행 오류 로깅을 활성화한 경우 관련 메시지를 보려면 오류 로그를 검토하십시오.
TT_11023	<b>&lt;포트 이름&gt; 포트에서 데이터를 변환하는 중에 오류가 발생했습니다. 행이 삭제되었습니다.</b>
사용자 응답:	행 오류에 대한 관련 메시지를 보려면 세션 로그를 검토하십시오. 행 오류 로깅을 활성화한 경우 관련 메시지를 보려면 오류 로그를 검토하십시오.
TT_11041	<b>변환 &lt;변환 이름&gt;을(를) 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	변환의 입력 및 출력 포트에 대한 매개 변수를 준비하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	변환 입력 및 출력 매개 변수를 확인하십시오.



TT_11070	<b>&lt;조회 재정의&gt; 조회 재정의에 데이터베이스 연결의 코드 페이지에서 사용할 수 없는 문자가 하나 이상 있습니다. 유효하지 않은 문자는 쿼리의 &lt;문자 위치&gt; 위치에서 시작합니다.</b>
사용자 응답:	조회 데이터베이스 연결 코드 페이지에 포함된 문자를 포함하도록 조회 재정의 쿼리를 변경하십시오.
TT_11077	<b>&lt;조회 쿼리&gt; 조회 쿼리에 데이터베이스 연결의 코드 페이지에서 사용할 수 없는 문자가 하나 이상 있습니다. 유효하지 않은 문자는 쿼리의 &lt;문자 위치&gt; 위치에서 시작합니다.</b>
설명:	조회 데이터베이스 코드 페이지에 인코딩되지 않은 하나 이상의 문자가 조회 쿼리에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 통합 서비스 코드 페이지에서 데이터 손실 없이 조회 데이터베이스 코드 페이지로 변환할 수 있도록 조회 쿼리를 편집하십시오.
설명:	조회 데이터베이스에서 Informatica가 지원하지 않는 코드 페이지를 사용합니다.
사용자 응답:	Informatica에서 지원하고 조회 데이터 문자 집합에 대한 인코딩을 포함하는 조회 데이터베이스의 코드 페이지를 선택하십시오.
TT_11078	<b>&lt;저장 프로시저 이름&gt; 저장 프로시저 이름에 데이터베이스 연결의 코드 페이지에 유효하지 않은 하나 이상의 문자가 포함되어 있습니다. 유효하지 않은 문자는 이름의 &lt;문자 위치&gt; 위치에서 시작합니다.</b>
설명:	저장 프로시저 데이터베이스 코드 페이지에 인코딩되지 않은 하나 이상의 문자가 저장 프로시저 이름에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 참조되고 있는 올바른지 않은 문자를 식별하십시오. 통합 서비스가 통합 서비스 코드 페이지에서 데이터 손실 없이 저장 프로시저 데이터베이스로 변환할 수 있도록 저장 프로시저 이름을 편집하십시오.
설명:	저장 프로시저 데이터베이스에서 Informatica가 지원하지 않는 코드 페이지를 사용합니다.
사용자 응답:	Informatica에서 지원하고 저장 프로시저 데이터 문자 집합에 대한 인코딩을 포함하는 저장 프로시저 데이터베이스의 코드 페이지를 선택하십시오.
TT_11079	<b>&lt;저장 프로시저 이름&gt; 저장 프로시저의 &lt;필드 이름&gt; 필드 이름에 데이터베이스 연결의 코드 페이지에 유효하지 않은 하나 이상의 문자가 포함되어 있습니다. 유효하지 않은 문자는 이름의 &lt;문자 위치&gt; 위치에서 시작합니다.</b>
설명:	저장 프로시저 데이터베이스 코드 페이지에 인코딩되지 않은 하나 이상의 문자가 저장 프로시저 필드 이름에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 참조되고 있는 올바른지 않은 문자를 식별하십시오. 통합 서비스가 통합 서비스 코드 페이지에서 데이터 손실 없이 저장 프로시저 데이터베이스 코드 페이지로 변환할 수 있도록 저장 프로시저 필드 이름을 편집하십시오.
설명:	저장 프로시저 데이터베이스에서 Informatica가 지원하지 않는 코드 페이지를 사용합니다.
사용자 응답:	Informatica에서 지원하고 저장 프로시저 데이터 문자 집합에 대한 인코딩을 포함하는 저장 프로시저 데이터베이스의 코드 페이지를 선택하십시오.
TT_11090	<b>&lt;변환 이름&gt; 트랜잭션 제어 변환의 제어 식이 NULL로 평가됩니다.</b>
설명:	트랜잭션 제어 변환의 트랜잭션 제어 식이 Null 값으로 평가되었습니다. 트랜잭션 제어 식이 계속, 커밋 또는 롤백 이외의 다른 값으로 평가될 경우 통합 서비스가 세션에 실패합니다.
사용자 응답:	트랜잭션 제어 식이 NULL로 평가되지 않도록 편집하십시오.

TT_11091	<b>&lt;변환 이름&gt; 트랜잭션 제어 변환의 제어 식이 &lt;평가된 값&gt;(으)로 평가됩니다.</b>
설명:	트랜잭션 제어 변환의 트랜잭션 제어 식이 잘못된 값으로 평가되었습니다. 트랜잭션 제어 식이 계속, 커밋 또는 롤백 이외의 다른 값으로 평가될 경우 통합 서비스가 세션에 실패합니다.
사용자 응답:	잘못된 값으로 평가되지 않도록 트랜잭션 제어 식을 편집하십시오.
TT_11100	<b>&lt;변환 이름&gt; 조이너 변환 입력이 정렬되어 있지 않습니다. 행 키 값이 &lt;키 값&gt;입니다.</b>
설명:	지정된 조이너 변환이 정렬된 입력을 사용하도록 구성되어 있지만, 조이너 변환이 정렬되지 않은 데이터를 받았습니다.
사용자 응답:	조이너 변환에서 정렬되지 않은 입력을 사용하도록 구성하십시오.  세션 및 매핑 속성이 정렬된 데이터와 조이너 변환 간의 정렬 순서를 유지하는지 확인하십시오.  매핑에서 조인 조건의 열이 정렬된 데이터의 열과 일치하는지, 그리고 매핑에 정렬된 데이터와 조이너 변환 간의 활성 변환이 포함되어 있는지 확인하십시오.  세션에서 분할 속성에 정렬된 데이터와 조이너 변환 간의 정렬 순서가 유지되는지 확인하십시오.
TT_11118	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환에 구성된 캐시 디렉터리가 비어 있거나 올바르지 않습니다.</b>
사용자 응답:	세션 또는 변환에서 캐시 디렉터리를 지정하십시오.
TT_11124	<b>경고. &lt;변환 이름&gt; 소스 한정자 그룹에서 출력한 행 수가 IDN 라이선스에 지정된 &lt;행 수&gt; 행의 한도를 초과합니다. 소스 한정자의 이 그룹에서는 추가 행을 처리하지 않습니다.</b>
설명:	IDN 라이선스는 그룹에서 처리할 수 있는 행 수를 제한합니다.
사용자 응답:	그룹의 행 수를 줄이거나 Informatica에서 다른 라이선스를 가져오십시오.
TT_11134	<b>&lt;조희 변환 이름&gt; 조희 변환에서 사용한 명명된 &lt;접두사 이름&gt; 접두사를 가진 조희 캐시 파일을 다시 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	조희 변환과 호환되지 않는 지속형 조희 캐시를 사용하려고 했고, 통합 서비스는 명명된 접두사를 사용할 때 조희 캐시 파일을 삭제하지 않습니다. 다음과 같은 이유 때문에 조희 캐시 파일을 사용할 수 없습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 데이터베이스 연결 같은 특성을 변경한 경우 지속형 캐시가 조희 변환과 호환되지 않을 수 있습니다.</li> <li>• 둘 이상의 세션에서 동일한 조희 캐시 이름을 사용할 경우 세션 중 하나에서 조희 캐시가 조희 변환과 호환되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 한 세션에서 특성을 수정하지만 두 번째 세션은 수정하지 않은 경우 조희 캐시를 두 번째 세션에 사용할 수 없게 됩니다.</li> <li>• 통합 서비스를 업그레이드했습니다. 업그레이드된 버전의 통합 서비스에 있는 조희 변환의 정보 형식이 이전 버전의 통합 서비스에서 작성한 캐시 파일의 정보 형식과 호환되지 않습니다.</li> </ul>
사용자 응답:	조희 변환 특성을 업데이트하거나 기존 조희 캐시 파일을 제거하십시오. .idx 및 .dat 파일을 둘 다 제거해야 합니다. 그러면 통합 서비스가 조희 캐시를 작성할 수 있게 됩니다.
TT_11141	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환이 &lt;그룹&gt; 그룹에 대한 입력 행을 받았을 때 행 오류 상태를 반환했습니다.</b>
설명:	지정된 입력 그룹의 행을 받은 경우 사용자 지정 변환 프로시저에서 오류를 반환했습니다. 사용자 지정 변환 프로시저가 입력 행 알림 함수에서 INFA_ROWERROR를 반환했습니다.

사용자 응답:	이는 정보 메시지입니다. 이 오류가 반복될 경우 사용자 지정 변환에 전달되는 데이터가 사용자 지정 변환 프로시저에서 정의한 조건을 충족하는지 확인하고자 할 수 있습니다.
TT_11144	<b>&lt;변환 이름&gt; 조회 변환의 캐시는 소스 유형이 &lt;소스 유형&gt;임을 나타내지만 이 변환의 소스 유형은 &lt;소스 유형&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 캐시를 저장한 후 조회 변환의 소스 유형이 변경되었습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 소스 유형을 이전 유형으로 변경하십시오.
TT_11145	<b>&lt;변환 이름&gt; 조회 변환의 캐시는 소스 파일이 &lt;파일 이름&gt;임을 나타내지만 지정된 소스 파일은 &lt;파일 이름&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 조회 캐시를 저장한 후 소스 파일 이름이 변경되었습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 조회 파일 이름을 이전 이름으로 변경하십시오.
TT_11146	<b>&lt;변환 이름&gt; 조회 변환의 캐시는 &lt;소스 파일 유형&gt; 소스 파일 유형이 변환에 대해 지정된 소스 파일 유형과 일치하지 않음을 나타냅니다.</b>
설명:	세션이 실행된 후 세션 속성의 소스 파일 유형이 변경되었습니다. 예를 들어, 소스 파일 유형을 직접에서 간접 또는 간접에서 직접으로 변경했을 수 있습니다.
사용자 응답:	조회 소스를 다시 캐시하거나 세션 속성에서 조회 소스 파일 유형을 변경하십시오.
TT_11147	<b>조회 변환 &lt;변환 이름&gt; 및 &lt;변환 이름&gt;에는 동일한 &lt;접두사 이름&gt; 캐시 파일 이름 접두사가 있지만 &lt;파일 이름&gt; 및 &lt;파일 이름&gt; 소스 파일이 다릅니다.</b>
설명:	조회 변환마다 캐시 파일 이름 접두사가 일치하지만 조회 소스에는 다른 파일 이름이 있습니다.
사용자 응답:	캐시를 더 이상 공유하지 않도록 매핑을 구성하거나, 세션에서 동일한 조회 소스 파일을 사용하도록 구성하십시오.
TT_11148	<b>조회 변환 &lt;변환 이름&gt; 및 &lt;변환 이름&gt;에 대한 캐시 파일 이름 접두사에는 동일한 &lt;파일 이름 접두사&gt; 캐시 파일 이름 접두사가 있지만 소스 파일 유형은 다릅니다.</b>
사용자 응답:	캐시를 공유하는 조회 변환마다 동일한 조회 소스 파일 유형을 사용하여 세션을 구성하십시오.
TT_11149	<b>&lt;조회 변환 이름&gt; 조회 변환에 잘못된 &lt;파일 이름&gt; 파일 이름이 있습니다.</b>
설명:	플랫 파일 조회로 세션을 실행했고 통합 서비스가 조회 파일을 찾지 못했습니다. 파일 이름이나 디렉터리가 누락되거나 잘못되었습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 조회 파일 소스의 파일 이름 및 디렉터리를 확인하십시오.
TT_11152	<b>&lt;변환 이름&gt; 노멀라이저 변환을 처리하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	매핑에서 활성 변환 및 수동 변환을 동일한 다운스트림 변환 또는 변환 입력 그룹에 연결하고 있습니다.
사용자 응답:	연결을 제거하십시오.
TT_11158	<b>&lt;변환 이름&gt; 조회 변환에 대한 조회 소스를 읽는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 조회 소스를 읽는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.

TT_11161	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환의 조회 소스를 읽는 중 오류가 발생했습니다. &lt;읽은 행 수&gt; 행과 &lt;오류 행 수&gt; 오류 행을 가져왔습니다.</b>
사용자 응답:	세션에서 행 오류 로깅을 활성화하고, 자세한 정보를 보려면 로깅된 다른 오류 메시지를 확인하십시오. 또한 조회 소스의 코드 페이지가 통합 서비스 및 대상 코드 페이지와 양방향으로 호환 가능한지 확인하십시오.
TT_11166	<b>시퀀스 생성기 변환에서 &lt;변환 이름&gt; 변환 다운스트림을 연결할 수 없습니다.</b>
설명:	사용자 지정 변환 또는 사용자 지정 변환을 사용하여 개발된 변환에서 시퀀스 생성기 변환 업스트림을 연결했습니다.
사용자 응답:	매핑을 업데이트하십시오.
TT_11168	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환에 지정된 코드 페이지를 &lt;파일 이름&gt; 파일에 사용할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	유효한 코드 페이지를 지정하십시오. 코드 페이지에서 조회 소스 파일에 적절한 로컬을 지정해야 합니다.
TT_11169	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환 &lt;코드 페이지 ID&gt; 코드 페이지를 찾을 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	유효한 코드 페이지를 지정하십시오. 코드 페이지에서 조회 소스 파일에 적절한 로컬을 지정해야 합니다.
TT_11170	<b>&lt;변환 이름&gt; 변환을 처리하고 &lt;파일 이름&gt; 파일에 대한 &lt;코드 페이지 이름&gt; 코드 페이지에서 로컬을 작성하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	지정한 코드 페이지가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 코드 페이지를 지정하십시오. 코드 페이지에서 조회 소스 파일에 적절한 로컬을 지정해야 합니다.
TT_11171	<b>&lt;변환 이름&gt; 시퀀스 생성기 변환에는 CURRVAL 포트가 연결되어 있습니다. CURRVAL 포트를 연결한 경우 통합 서비스가 각 블록에서 하나의 행을 처리합니다.</b>
사용자 응답:	매핑에서 NEXTVAL 포트만 연결하면 성능을 최적화할 수 있습니다.
TT_11172	<b>동적 조회 변환 &lt;변환 이름&gt;에서는 문자열 또는 이진 조회 포트와 해당 연결된 포트의 길이가 동일해야 합니다. &lt;포트 이름&gt; 조회 포트의 길이는 &lt;길이&gt;이고 연결된 포트 &lt;포트 이름&gt;의 길이는 &lt;길이&gt;이며, 통합 서비스는 두 포트 모두에 대해 더 긴 길이를 사용했습니다.</b>
설명:	동적 조회 변환에서는 특정한 전체 자릿수의 문자열 또는 이진 조회 포트를 다른 전체 자릿수의 연결된 포트와 함께 사용합니다. 통합 서비스는 두 포트에 대해 더 큰 전체 자릿수를 사용합니다.
사용자 응답:	조회 변환을 편집하고 두 포트에 대해 동일한 전체 자릿수를 사용하십시오.
TT_11180	<b>&lt;파일 이름&gt; 조회 캐시가 &lt;변환 이름&gt; 동적 조회 변환에 사용된 여러 일치 정책과 다른 일치 정책을 사용하여 작성되었습니다.</b>
사용자 응답:	두 조회 변환에서 동일한 여러 일치 정책을 사용하는지 확인하십시오.
TT_11195	<b>경고. &lt;변환 이름&gt; 조회 변환의 캐시를 작성하는 동안 정렬되지 않은 입력을 찾았습니다. 인덱스 캐시의 현재 항목 수는 &lt;항목 수&gt;개입니다. 해당 캐시는 삽입에 의해 작성됩니다. 이로 인해 시간이 더 오래 걸리고 인덱스 캐시에 추가 공간이 필요할 수 있습니다.</b>
설명:	조회 변환의 SQL이 통합 서비스에서 예상하는 정렬 순서대로 데이터를 정렬하지 않습니다. SQL의 ORDERBY 절 때문에 또는 사용자 정의 SQL 재정의에서 포트 데이터를 다른 순서로 검색하기 때문에 SQL이 잘못된 순서로 데이터를 정렬합니다.

사용자 응답:	성능을 개선하려면 SQL을 검토하고 통합 서비스에서 예상하는 정렬 순서로 데이터를 검색하도록 SQL을 수정하십시오.
설명:	데이터베이스 서버 및 통합 서비스의 정렬 순서 설정이 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	성능을 개선하려면 데이터베이스 서버와 통합 서비스에 대해 일관된 정렬 순서를 구성하십시오.
TT_11204	<b>캐시 파일 이름 &lt;접두사&gt; 접두사에 대해 &lt;변환 이름&gt; 조회 변환에서 매개 변수 또는 변수를 확장하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
사용자 응답:	매개 변수 또는 변수가 매개 변수 파일에 제대로 정의되었는지, 매개 변수 파일의 값이 매개 변수 또는 변수 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어 매개 변수 파일에서 정수 매핑 변수를 텍스트 문자열로 설정할 수 없습니다.
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
TT_11209	<b>업그레이드 프로세스를 완료하지 못했습니다. 시퀀스 생성기 변환에 올바르지 않은 데이터 유형이 있습니다.</b>
설명:	NEXTVAL 또는 CURRVAL 출력 포트에 대한 데이터 유형이 Bigint가 아닌 시퀀스 생성기 변환이 매핑에 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	매핑을 다시 가져오거나 시퀀스 생성기 변환을 다시 작성하십시오.
TT_11210	<b>&lt;조회 테이블 이름&gt; 조회 테이블 이름에 대한 &lt;변환 이름&gt; 조회 변환에서 매개 변수 또는 변수를 확장하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션에 조회 테이블 이름을 정의하는 맵렛 변수 또는 매개 변수가 포함되어 있습니다. 통합 서비스가 매개 변수 또는 변수를 확장하지 못했습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일에 조회 테이블 이름에 대한 매개 변수와 값이 포함되어 있는지 확인하십시오. 매핑 변수를 사용하는 경우 변수에 값이 있는지 확인하십시오.

## 제 20 장

# U 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [UDT 메시지, 414](#)
- [UM 메시지, 417](#)

## UDT 메시지

UDT_50000	<b>&lt;서비스 이름&gt; Data Transformation 서비스를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환이 Data Transformation 리포지토리에 없는 Data Transformation 서비스를 실행하도록 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	Data Transformation Studio에서 서비스를 게시하십시오.
UDT_50001	<b>출력 파일 이름이 비어 있습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환 출력 유형이 파일이지만 구조화되지 않은 데이터 변환에서 소스 데이터의 파일 이름을 수신하지 않습니다. 구조화되지 않은 데이터 변환에서 <b>OutputFileName</b> 포트의 출력 파일 이름을 수신합니다. 통합 서비스는 파일 이름이 없는 파일을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	소스 데이터에 유효한 출력 파일 이름이 포함되어 있는지 확인하십시오.
UDT_50002	<b>&lt;전체 자릿수&gt; 출력 전체 자릿수가 &lt;길이&gt; 출력 길이보다 작습니다.</b>
설명:	Data Transformation 서비스의 출력이 출력 포트의 전체 자릿수보다 큼니다.
사용자 응답:	출력 포트의 크기를 늘리십시오.
UDT_50003	<b>오류 임계값에 도달했습니다.</b>
설명:	행 오류 수가 오류 시 중지 세션 속성에 구성된 허용 가능한 한도에 도달했습니다. 통합 서비스는 판독기, 기록기 및 변환 스레드에서 발생하는 심각하지 않은 오류를 계산합니다.
사용자 응답:	세션 로그의 오류를 검토하십시오. 소스 데이터를 수정하거나 오류 임계값 한도를 변경하십시오.
UDT_50004	Data Transformation <b>엔진 초기화에 실패했습니다.</b> <status.error code> <status.description>.
설명:	Data Transformation 엔진은 Data Transformation 서비스를 실행하는 Data Transformation 런타임 모듈입니다. 통합 서비스가 Data Transformation 서비스를 실행하지 못했습니다.

사용자 응답:	Data Transformation 엔진이 통합 서비스와 동일한 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.
UDT_50007	<b>출력 유형 &lt;출력 유형&gt;이(가) 올바르지 않습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환 OutputType 특성이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환 UDT 설정 탭을 여십시오. 파일, 버퍼 또는 분할 OutputType을 선택하십시오.
UDT_50008	<b>출력을 플러시하지 못했습니다.</b>
설명:	파이프라인의 출력 버퍼 다운스트림에서 XML을 플러시하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	시스템 리소스를 확인하고 세션 로그에서 다른 오류를 검토하십시오.
UDT_50010	<b>구조화되지 않은 데이터 변환에는 기본 출력 포트 한 개만 포함할 수 있습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환에는 OutputBuffer 포트가 하나만 있어야 합니다.
사용자 응답:	디자이너에서 OutputBuffer 포트를 삭제할 수 없습니다. 변환을 다시 작성하거나 변환을 내보내고, .XML 파일을 편집한 다음, 정의를 리포지토리로 다시 가져오십시오.
UDT_50011	<b>구조화되지 않은 데이터 변환에는 기본 입력 포트 한 개만 포함할 수 있습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환에는 InputBuffer 포트가 하나만 있어야 합니다.
사용자 응답:	디자이너에서 InputBuffer 포트를 삭제할 수 없습니다. 변환을 다시 작성하거나 변환을 내보내고, .XML 파일을 편집한 다음, 정의를 리포지토리로 다시 가져오십시오.
UDT_50014	<b>구조화되지 않은 데이터 변환에 기본 입력 포트가 두 개 있어야 합니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환이 파일 출력을 위해 구성되어 있습니다. 출력 유형이 파일일 경우 구조화되지 않은 Data Transformation은 InputBufferPort의 소스 파일과 OutputFileName 포트의 출력 파일 이름을 수신합니다. 기본 입력 포트 중 하나가 누락되었거나 포트 중 하나가 중복되었습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 기본 입력 포트를 작성합니다. 이를 삭제하거나 추가할 수 없습니다. 출력 유형을 변경하여 기본 포트를 업데이트하거나 변환을 다시 작성할 수 있습니다.
UDT_50020	<b>구조화되지 않은 데이터 옵션에 대한 라이선스가 활성화되지 않았습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 옵션에 PowerCenter에서 실행할 수 있는 유효한 라이선스 키가 없습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구 또는 <i>infacmd</i> ShowLicense 명령을 사용하여 라이선스 세부 정보를 조회하십시오. 구조화되지 않은 데이터 옵션에 대한 새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
UDT_50021	<b>&lt;행 번호&gt; 행에 대한 출력 데이터를 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환이 OutputBuffer 포트에 데이터를 기록하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
UDT_50022	<b>지정된 &lt;파일 이름&gt; 파일을 열 수 없습니다.</b>
설명:	파일이 누락되거나 파일 위치가 올바르지 않기 때문에 Data Transformation 엔진이 소스 파일을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환이 InputBuffer 포트에서 Data Transformation 엔진으로 파일 이름과 경로를 전달합니다. 소스 데이터의 파일 이름 및 위치가 유효한지 확인하십시오.

UDT_50023	CM API If_exec_streamer()가 실패하여 <상태 코드> 상태가 되었습니다.
설명:	Data Transformation 스트리머 서비스를 실행하는 API 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	오류를 확인하려면 상태 코드를 검토하십시오.
UDT_50024	CM API If_init_streamer_C()가 실패하여 <상태 코드> 상태가 되었습니다.
설명:	Data Transformation 스트리머 서비스를 실행하는 API 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	오류를 확인하려면 상태 코드를 검토하십시오.
UDT_50025	CM API If_get_next_output_message()가 실패하여 <상태 코드> 상태가 되었습니다.
설명:	다음 Data Transformation 스트리머 메시지를 가져오는 API 함수가 실패했습니다.
사용자 응답:	오류를 확인하려면 상태 코드를 검토하십시오.
UDT_50026	<포트 이름> Data Transformation 포트를 <그룹> 그룹에서 찾을 수 없습니다.
설명:	Data Transformation 서비스는 구조화되지 않은 데이터 변환의 관계형 계층 탭에서 정의한 포트에 데이터를 반환합니다. 탭의 그룹 중 하나에서 포트가 누락되었습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환에 계층 출력 그룹을 정의한 경우 Data Transformation 프로젝트에서 동일한 구조를 정의해야 합니다. Data Transformation 프로젝트를 변경하려면 구조화되지 않은 데이터 변환에서 그룹 계층 스키마 파일을 내보내십시오. 스키마를 Data Transformation 프로젝트에 가져오고 프로젝트를 다시 작성하십시오.
UDT_50027	구조화되지 않은 데이터 변환에서 <그룹> Data Transformation 그룹을 찾을 수 없습니다.
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환의 관계형 계층 탭에서 정의한 포트 그룹으로 Data Transformation 서비스가 데이터를 반환합니다. 구조화되지 않은 데이터 변환에서 그룹이 누락되었습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환에 계층 출력 그룹을 정의한 경우 Data Transformation 프로젝트에서 동일한 구조를 정의해야 합니다. Data Transformation 프로젝트를 변경하려면 구조화되지 않은 데이터 변환에서 그룹 계층 스키마 파일을 내보내십시오. 스키마를 Data Transformation 프로젝트에 가져오고 프로젝트를 다시 작성하십시오.
UDT_50028	<서비스 이름> 서비스에 올바르지 않은 XSD 스키마입니다.
설명:	출력 그룹 계층을 설명하는 스키마가 더 이상 유효한 스키마가 아니기 때문에 Data Transformation 서비스가 실패했습니다.
사용자 응답:	Data Transformation 서비스를 작성할 때 참조한 스키마가 Data Transformation 프로젝트 폴더에서 변경되지 않았는지 확인하십시오. 구조화되지 않은 데이터 변환 그룹 계층 탭에서 스키마를 다시 작성할 수 있습니다. 스키마를 Data Transformation Studio로 내보내십시오.
UDT_50029	<서비스 이름> 서비스를 로드하지 못했습니다.
설명:	Data Transformation 엔진이 Data Transformation 리포지토리에서 서비스를 실행하지 못했습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환의 서비스 이름이 Data Transformation 리포지토리의 유효한 서비스 이름을 참조하는지 확인하십시오.



UDT_50030	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대해 알 수 없는 &lt;오류 번호&gt; 오류 코드가 발생했습니다.</b>
설명:	Data Transformation 서비스가 구조화되지 않은 데이터 변환에서 인식할 수 없는 상태 코드를 반환했습니다. 상태 코드는 1에서 5 사이여야 합니다.
사용자 응답:	Data Transformation 서비스에서 오류가 발생할 경우 Data Transformation 이벤트 로그를 볼 수 있습니다. 기본적으로 엔진은 다음 위치에 로그를 저장합니다. C:\Documents and Settings \<USER>\Application Data\Informatica\DataTransformation\CMReports.
UDT_50031	<b>&lt;포트 이름&gt; 입력 포트가 소스에 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환 입력 포트가 매핑의 소스에 연결되어 있지 않습니다. 변환이 소스 데이터를 받지 않기 때문에 매핑이 올바르게 작동하지 않습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환 입력 포트를 매핑의 소스에 연결하십시오.
UDT_50033	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대한 서비스 정보를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	Data Transformation 리포지토리에 서비스 이름이 없거나 Data Transformation 엔진이 PowerCenter 클라이언트가 설치된 시스템에서 실행되고 있지 않기 때문에 Data Transformation 서비스를 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	Data Transformation 서비스가 Data Transformation 설치의 ServiceDB 폴더에 있는지, 그리고 Data Transformation 서버 구성 요소가 PowerCenter 클라이언트 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오.
UDT_50034	<b>변환에서 '서비스 이름'을 비워둘 수 없습니다. UDT 설정 탭에서 서비스 이름을 입력하십시오.</b>
설명:	구조화되지 않은 데이터 변환에서 서비스 이름 특성이 비어 있습니다. 서비스 이름 특성에는 실행할 Data Transformation 서비스 이름이 포함되어 있습니다. 동적 서비스 이름을 활성화하지 않은 경우 서비스 이름을 비워둘 수 없습니다.
사용자 응답:	구조화되지 않은 데이터 변환의 UDT 설정 탭에서 유효한 Data Transformation 서비스를 입력하십시오. Data Transformation 리포지토리에 서비스가 있어야 합니다.

## UM 메시지

UM_10000	<b>서비스 관리자가 도메인 권한을 로드하지 못했습니다.</b>
설명:	Informatica 서비스가 제대로 설치되지 않았습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 다시 설치하십시오.
UM_10001	<b>사용자 관리 메타데이터가 일관되지 않습니다.</b>
설명:	도메인 구성 데이터베이스에 일관되지 않은 메타데이터가 있습니다.
사용자 응답:	<i>infasetup</i> 을 사용하여 백업 XML 파일에서 도메인에 대한 구성 메타데이터를 복원하십시오.
UM_10002	<b>사용자 관리 서비스가 활성화되지 않았습니다.</b>
설명:	마스터 게이트웨이 노드의 서비스 관리자가 실행되고 있지 않습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자를 다시 시작하십시오.

UM_10004	<b>서비스 관리자가 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인에 속하는 &lt;사용자 이름&gt; 사용자를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	사용자가 보안 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	보안 도메인에 대한 유효한 사용자 이름을 입력하십시오.
UM_10013	<b>&lt;보안 도메인 이름&gt;에 속하는 &lt;그룹&gt; 그룹에 도메인에 정의되지 않은 &lt;보안 도메인 이름&gt;에 속하는 &lt;사용자 이름&gt; 사용자가 포함되어 있습니다.</b>
설명:	그룹에서 추가 또는 제거할 사용자가 PowerCenter 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	그룹에서 추가 또는 제거할 유효한 사용자 이름을 입력하십시오. 또는 사용자를 작성하여 그룹에 추가하십시오.
UM_10017	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;과(와) 연결된 암호가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	노드와 함께 제공된 사용자 암호가 도메인 구성 데이터베이스에 있는 암호와 일치하지 않았습니다.
사용자 응답:	올바른 암호로 노드를 재정의하십시오.
UM_10018	<b>&lt;노드 이름&gt; 노드가 도메인 내에 정의되지 않았습니다.</b>
설명:	노드가 도메인에 정의되지 않았습니다.
사용자 응답:	노드 구성을 변경하거나 해당 노드를 도메인에 추가하십시오.
UM_10019	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;이(가) 도메인에서 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	노드가 연결되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	노드를 재정의하십시오.
UM_10020	<b>&lt;보안 도메인 이름&gt;에 속하는 &lt;사용자 이름&gt; 사용자가 &lt;노드 이름&gt; 노드와 연결되지 않았습니다.</b>
설명:	노드 구성에 지정된 사용자가 도메인 구성과 일치하지 않습니다.
사용자 응답:	도메인 노드의 사용자를 수정하거나 도메인 노드와 동일한 사용자를 사용하여 노드를 다시 정의하십시오.
UM_10021	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 호스트 이름이 노드 구성과 도메인 구성 간에 일치하지 않습니다.</b>
설명:	노드 구성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	노드를 재정의하십시오.
설명:	노드가 두 번 정의되었습니다.
사용자 응답:	다른 이름으로 노드를 생성하십시오.
UM_10022	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 포트 번호가 노드 구성과 도메인 구성 간에 일치하지 않습니다.</b>
설명:	노드 구성이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	노드를 재정의하십시오.
설명:	노드가 두 번 정의되었습니다.
사용자 응답:	다른 이름으로 노드를 생성하십시오.

UM_10023	<b>노드 &lt;노드 이름&gt;에 대한 게이트웨이 설정이 노드 구성과 도메인 구성 간에 일치하지 않습니다.</b>
설명:	도메인 속성 및 노드 속성에서 게이트웨이 노드를 구성합니다. 노드가 한 위치에서는 게이트웨이 노드로 구성되고 다른 위치에서는 작업자 노드로 구성되었습니다.
사용자 응답:	도메인 또는 노드 속성을 업데이트하여 노드를 두 위치 모두에서 게이트웨이 노드 또는 작업자 노드로 구성합니다.
UM_10024	<b>사용자 이름, 암호 또는 도메인 이름의 문자가 UTF-8과 호환되지 않으므로 서비스 관리자가 자격 증명을 암호화할 수 없습니다.</b>
설명:	사용자 이름, 암호 또는 도메인 이름에 UTF-8과 호환되지 않는 문자가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	사용자 이름, 암호 또는 도메인 이름의 문자가 UTF-8과 호환되는지 확인하십시오.
UM_10025	<b>서비스 관리자가 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인에 속하는 &lt;그룹&gt; 그룹을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	보안 도메인에 그룹이 없습니다.
사용자 응답:	보안 도메인에 대한 유효한 그룹 이름을 입력하십시오.
UM_10029	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스가 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	도메인에서 응용 프로그램 서비스를 작성하십시오.
설명:	응용 프로그램 서비스가 비활성화되었거나 응용 프로그램 서비스 콘텐츠, 사용자 또는 그룹이 업그레이드되지 않았습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스를 활성화하거나 응용 프로그램 서비스 콘텐츠, 사용자 또는 그룹을 업그레이드하십시오.
설명:	리포지토리 서비스가 제외 모드에서 실행 중입니다.
사용자 응답:	일반 모드로 리포지토리 서비스를 실행하십시오.
UM_10032	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 권한을 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스가 도메인에 없습니다.
사용자 응답:	도메인에서 응용 프로그램 서비스를 작성하십시오.
설명:	응용 프로그램 서비스가 비활성화되었거나 응용 프로그램 서비스 콘텐츠, 사용자 또는 그룹이 업그레이드되지 않았습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스를 활성화하거나 응용 프로그램 서비스 콘텐츠, 사용자 또는 그룹을 업그레이드하십시오.
설명:	리포지토리 서비스가 제외 모드에서 실행 중입니다.
사용자 응답:	일반 모드로 리포지토리 서비스를 실행하십시오.
UM_10034	<b>서비스 관리자가 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;사용자 이름&gt; 사용자를 인증하지 못해서 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 표시됩니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 사용자를 인증할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

UM_10040	<b>&lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대한 &lt;권한 이름&gt; 권한이 없습니다.</b>
설명:	도메인 또는 응용 프로그램 서비스에 대한 권한이 없습니다.
사용자 응답:	도메인 또는 응용 프로그램 서비스에 대한 유효한 권한을 입력하십시오.
UM_10041	<b>&lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인이 LDAP 서버와 동기화되는 중입니다. 액세스하기 전에 동기화가 완료될 때까지 기다리십시오.</b>
설명:	서비스 관리자가 보안 도메인의 사용자 및 그룹 목록을 LDAP 디렉터리 서비스의 사용자 및 그룹 목록과 동기화하는 중입니다.
사용자 응답:	동기화가 완료되면 보안 도메인에 액세스하십시오.
UM_10042	<b>&lt;권한 경로&gt; 권한 경로에 대한 권한이 없습니다.</b>
설명:	권한 경로에 권한이 없습니다.
사용자 응답:	도메인 또는 응용 프로그램 서비스에 대한 유효한 권한 이름 및 권한 경로를 입력하십시오.
UM_10043	<b>&lt;서비스 유형&gt; 서비스 유형이 없습니다.</b>
설명:	서비스 유형이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 도메인 또는 응용 프로그램 서비스 유형을 입력하십시오.
UM_10046	<b>가져온 &lt;그룹&gt; 그룹에서 도메인에 없는 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;사용자 이름&gt; 사용자를 참조합니다.</b>
설명:	가져온 XML 파일이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	새 XML 파일에서 사용자와 그룹을 가져오십시오. 가져오기 전에 XML 파일을 편집하지 마십시오.
UM_10053	<b>&lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인을 작성할 수 없습니다. &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인이 내부에서 사용되도록 예약되었습니다.</b>
설명:	"원시"라는 LDAP 보안 도메인을 작성할 수 없습니다.
사용자 응답:	LDAP 보안 도메인에 다른 이름을 입력하십시오.
UM_10059	<b>인증 토큰이 올바르지 않으므로 인증에 실패했습니다.</b>
설명:	사용자 계정에 대한 인증 토큰이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램에서 로그아웃하고 다시 로그인합니다.
UM_10060	<b>LDAP 서비스에서 사용자를 조회하는 동안 오류가 발생하여 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 표시됩니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 LDAP 디렉터리 서비스에서 사용자를 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10061	<b>LDAP 서비스에서 그룹을 조회하는 동안 오류가 발생하여 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 표시됩니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 LDAP 디렉터리 서비스에서 그룹을 가져올 수 없습니다.
사용자 응답:	LDAP 디렉터리 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.

UM_10082	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 사용자를 추가하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10083	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 그룹을 추가하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10084	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 사용자를 제거하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10085	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 그룹을 제거하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10087	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 사용자 및 그룹을 동기화하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10088	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 사용자를 추가하지 못했습니다. 서비스 사용자 및 그룹이 도메인과 동기화되지 않았습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹이 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자는 정기적으로 응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹 목록을 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화합니다. 서비스 관리자가 동기화를 완료할 때까지 기다리거나, 서비스 관리자가 즉시 동기화하도록 응용 프로그램 서비스를 다시 시작하십시오.
UM_10089	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 그룹을 추가하지 못했습니다. 서비스 사용자 및 그룹이 도메인과 동기화되지 않았습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹이 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자는 정기적으로 응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹 목록을 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화합니다. 서비스 관리자가 동기화를 완료할 때까지 기다리거나, 서비스 관리자가 즉시 동기화하도록 응용 프로그램 서비스를 다시 시작하십시오.
UM_10090	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 사용자를 제거하지 못했습니다. 서비스 사용자 및 그룹이 도메인과 동기화되지 않았습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹이 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화되지 않았습니다.

사용자 응답:	서비스 관리자는 정기적으로 응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹 목록을 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화합니다. 서비스 관리자가 동기화를 완료할 때까지 기다리거나, 서비스 관리자가 즉시 동기화하도록 응용 프로그램 서비스를 다시 시작하십시오.
UM_10091	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에서 그룹을 제거하지 못했습니다. 서비스 사용자 및 그룹이 도메인과 동기화되지 않았습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹이 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자는 정기적으로 응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹 목록을 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화합니다. 서비스 관리자가 동기화를 완료할 때까지 기다리거나, 서비스 관리자가 즉시 동기화하도록 응용 프로그램 서비스를 다시 시작하십시오.
UM_10092	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대해 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;사용자 이름&gt; 사용자에게 대한 권한을 업데이트하지 못했습니다. 서비스 사용자 및 그룹이 도메인과 동기화되지 않았습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹이 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자는 정기적으로 응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹 목록을 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화합니다. 서비스 관리자가 동기화를 완료할 때까지 기다리거나, 서비스 관리자가 즉시 동기화하도록 응용 프로그램 서비스를 다시 시작하십시오.
UM_10093	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대해 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;사용자 이름&gt; 사용자에게 대한 권한을 업데이트하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10094	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대해 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;그룹&gt; 그룹에 대한 권한을 업데이트하지 못했습니다. 서비스 사용자 및 그룹이 도메인과 동기화되지 않았습니다.</b>
설명:	응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹이 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화되지 않았습니다.
사용자 응답:	서비스 관리자는 정기적으로 응용 프로그램 서비스 리포지토리의 사용자 및 그룹 목록을 도메인 구성 데이터베이스의 사용자 및 그룹과 동기화합니다. 서비스 관리자가 동기화를 완료할 때까지 기다리거나, 서비스 관리자가 즉시 동기화하도록 응용 프로그램 서비스를 다시 시작하십시오.
UM_10095	<b>서비스 관리자가 &lt;서비스 이름&gt; 서비스에 대해 &lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;그룹&gt; 그룹에 대한 권한을 업데이트하지 못했으며 &lt;오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	서비스 관리자가 응용 프로그램 서비스와 통신할 수 없습니다.
사용자 응답:	응용 프로그램 서비스의 오류 메시지를 검토하십시오.
UM_10096	<b>요청된 작업이 사용이 허가된 다음 최대 Metadata Manager 사용자 수를 위반했으므로 해당 작업을 수행할 수 없음: [&lt;사용자 수&gt;]</b>
설명:	Metadata Manager 서비스에 할당된 라이선스 개체에 따라 Metadata Manager 서비스에 할당할 수 있는 사용자 수가 결정됩니다. Metadata Manager 서비스에 이미 최대 사용자 수가 할당되었습니다.

사용자 응답:	서비스에 다른 사용자를 할당하려면 먼저 Metadata Manager 서비스에서 기존 사용자를 제거하십시오. Metadata Manager 서비스에 할당할 수 있는 사용자 수를 늘리려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에서 새로운 라이선스 파일을 받으십시오.
UM_10097	<b>그룹에 Metadata Manager 권한 또는 역할이 없으므로 Metadata Manager 사용자 수 적용이 활성화된 경우 요청된 작업을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	Metadata Manager 권한 또는 역할을 그룹에 추가하려고 했습니다. 그러나 Metadata Manager 서비스에 할당된 사용 허가된 사용자 수의 유효성을 검사하도록 Metadata Manager 서비스에 대한 라이선스 개체가 활성화되어 있습니다. 사용 허가된 사용자 수의 유효성을 검사하는 라이선스 개체가 활성화된 경우 Administrator 도구에서 Metadata Manager 권한 또는 역할을 그룹에 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	없음.
UM_10098	<b>&lt;서비스 이름&gt; 보고 서비스에서 80자를 초과하는 username@securitydomain &lt;이름&gt;의 값을 지원하지 않으므로 요청된 작업을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	Data Analyzer가 <i>UserName@SecurityDomain</i> 형식으로 사용자 계정 이름 및 보안 도메인을 사용하여 사용자 계정 이름의 길이를 확인합니다. 사용자 이름, @ 기호 및 보안 도메인 조합이 80자를 초과하는 경우 서비스 관리자가 보고 서비스의 사용자에게 권한 또는 역할을 할당할 수 없습니다.
사용자 응답:	사용자 이름, @ 기호 및 보안 도메인 조합이 80자를 초과하지 않도록 Data Analyzer 사용자에게 대한 사용자 이름 또는 보안 도메인 이름을 편집하십시오.
UM_10099	<b>&lt;보안 도메인 이름&gt; 보안 도메인의 &lt;사용자 이름&gt; 사용자는 자신의 계정을 비활성화할 수 없습니다.</b>
설명:	사용자는 자신의 사용자 계정을 비활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	비활성화할 다른 사용자 계정을 선택하십시오. 다른 사용자로 로그인하여 해당 사용자 계정을 비활성화하십시오.
UM_100100	<b>서비스 관리자가 &lt;보안 도메인 이름&gt;에 속하는 &lt;사용자 이름&gt; 사용자를 인증하지 못했습니다. 암호가 지정되지 않았습니다.</b>
설명:	서비스 관리자는 LDAP 디렉터리 서비스가 익명 모드에 대해 빈 암호를 허용할 수 있더라도 LDAP 사용자는 암호를 사용하여 PowerCenter 응용 프로그램에 로그인하도록 요구합니다.
사용자 응답:	암호를 사용하여 로그인하십시오.
UM_100102	<b>&lt;사용자 이름&gt; 사용자에게 대해 입력된 작성된 값이 유효한 시간 범위 내에서 사용되지 않았습니다.</b>
설명:	작성된 값을 사용할 수 있는 시간 범위가 만료되었습니다.
사용자 응답:	새로 작성된 값을 사용하여 요청을 다시 보내십시오.

## 제 21 장

# V 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [VAR 메시지, 424](#)

## VAR 메시지

VAR_27001	<b>오류: &lt;세션 매개 변수/매핑 매개 변수 유형&gt;에서 참조가 반복됩니다. &lt;이름&gt;이(가) 자신에게 매핑됩니다. &lt;세션 매개 변수/매핑 매개 변수 유형&gt;에 대한 초기 값을 확인하는 중에 오류가 검색됩니다. &lt;이름&gt;.</b>
설명:	다른 변수를 참조할 경우 디자이너에서 지정한 매핑 변수의 초기 값이 순환 종속성을 갖습니다.
사용자 응답:	초기 값이 매개 변수 파일에 정의된 경우 세션과 연결된 매개 변수 파일을 편집하십시오. 데이터 유형 및 해당하는 데이터가 호환 가능한지 확인하십시오.  매개 변수 파일에 초기 값이 정의되지 않은 경우 매핑으로 이동하고 변수/매개 변수 대화 상자에 지정한 초기 값을 편집하십시오.
VAR_27002	<b>&lt;확장할 문자열&gt;에 대한 참조를 확장하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션 이전 및 세션 이후 셀 명령의 경우처럼 소스 파일을 확장할 때 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그의 이전 메시지를 확인하십시오.
VAR_27003	<b>&lt;변수 이름&gt;의 초기 값에 대한 참조를 확장하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션 이전 및 세션 이후 셀 명령의 경우처럼 소스 파일의 초기 값을 확장할 때 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 세션 로그의 이전 메시지를 확인하십시오.
VAR_27004	<b>내부 오류: 데이터 유형이 다른 데이터에 대한 집계 작업이 요청되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27005	<b>내부 오류: 문자열 또는 시간 데이터 유형 값에 대해 COUNT 작업을 수행할 수 없습니다.</b>
설명:	매핑 변수 COUNT 값에 일치하지 않는 데이터 유형이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



VAR_27010	<b>내부 오류: &lt;변수&gt;: &lt;이름&gt;이(가) 여러 번 초기화됩니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 동일한 변수를 두 번 초기화하려고 했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27017	<b>내부 오류: &lt;변수 유형&gt;에 대해 이진 데이터 유형이 지원되지 않습니다.</b>
설명:	리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27018	<b>오류: &lt;변환 이름&gt; 변환에서 &lt;변수 이름&gt; 이름의 매핑 매개 변수 또는 변수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 식에서 선언되지 않은 매개 변수 또는 변수를 참조하고 있습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 매개 변수 또는 변수를 선언하십시오.
VAR_27026	<b>오류: &lt;변수&gt;에 대한 초기 문자열 값이 누락됩니다. &lt;이름&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션 매개 변수에서 지정된 변수에 대한 초기 문자열 값을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일에 초기 값을 추가하십시오.
VAR_27030	<b>오류: 병합 후 개수 값이 0 미만입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27032	<b>오류: 개수 집계 유형 매핑 변수에 대한 초기 값: &lt;이름&gt;이(가) 0보다 작을 수 없습니다.</b>
설명:	집계 유형 매핑 변수의 초기 값은 음수일 수 없습니다.
사용자 응답:	값을 양의 정수로 변경하십시오. 초기 값이 매개 변수 파일에 정의된 경우 세션과 연결된 매개 변수 파일을 편집하십시오.  매개 변수 파일에 초기 값이 정의되지 않은 경우 매핑으로 이동하고 변수/매개 변수 대화 상자에 지정한 초기 값을 편집하십시오.
VAR_27033	<b>내부 오류: &lt;숫자&gt;에 대한 서버 변수 이름을 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27034	<b>내부 오류: &lt;이름&gt; 서버 변수에 대한 데이터 값을 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27035	<b>내부 오류: &lt;이름 (\$PMSession 오류 임계값, \$PMSession 로그 개수)&gt; 서버 변수에 대한 정수 숫자 데이터 값을 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27036	<b>내부 오류: &lt;이름&gt; 서버 변수에 대한 문자열 데이터 값을 확인할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27037	<b>내부 오류: 데이터 유형이 다른 데이터에 대해 복사 작업이 요청되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27038	<b>오류: &lt;서비스 프로세스 변수&gt;: &lt;파일 경로 유형&gt;이(가) 파일 또는 디렉터리 경로인 경우 파일 또는 디렉터리 경로가 아닌 &lt;변수&gt;: &lt;이름&gt;을(를) 참조할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 프로세스 변수는 파일 또는 디렉터리 경로 유형을 따르지 않는 다른 변수를 참조할 수 없습니다.
사용자 응답:	변수를 파일 또는 디렉터리 경로 유형 변수로 변경하십시오.
VAR_27039	<b>오류: 파일 또는 디렉터리 경로가 아닌 &lt;변수&gt;: &lt;파일 경로 유형&gt;을(를) 참조할 수 없습니다.</b>
설명:	서비스 프로세스 변수는 파일 또는 디렉터리 경로가 포함된 다른 변수를 참조할 수 없습니다.
사용자 응답:	파일 또는 디렉터리 경로 유형 변수에서 원래 변수 이름으로 변수를 변경하십시오.
VAR_27040	<b>오류: 리포지토리에서 &lt;세션 이름&gt; 세션에 대한 지속형 기존 매핑 변수 값을 삭제하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 리포지토리에서 매핑 변수 값을 삭제할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27041	<b>오류: &lt;세션 이름&gt; 세션에 대한 매핑 변수 값을 리포지토리로 지속하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 리포지토리의 매핑 변수 값을 삽입할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27042	<b>매핑 변수 &lt;이름&gt;의 최종 값을 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 이 변수에 대한 지속형 값의 저장을 건너뛵니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 최종 매핑 변수 값을 확인하여 저장할 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27043	<b>오류: 데이터 값이 오버플로우되었거나 너무 큼니다.</b>
설명:	통합 서비스가 최종 값을 리포지토리에 저장하기 전에 데이터가 유효한지 확인합니다. 데이터 값이 오버플로우되었습니다.
사용자 응답:	필요한 경우 변수/매개 변수의 전체 자릿수를 변경하십시오.
VAR_27044	<b>오류: null 데이터 값이 있을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 매핑 변수의 최종 값을 리포지토리에 저장하기 전에 데이터가 유효한지 확인해야 합니다. 데이터 값이 null입니다.
사용자 응답:	데이터 집합을 확인하십시오. 매핑 변수 값이 null이 아닌지 확인하십시오.

VAR_27046	<b>마지막으로 저장된 &lt;날짜/시간 값&gt; 타임스탬프를 매핑 변수 &lt;이름&gt;에 대해 구문 분석하는 중에 오류가 발생했습니다. 리포지토리의 지속형 값을 무시합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 변수의 타임스탬프가 리포지토리에서 유효하지 않기 때문에 통합 서비스가 타임스탬프 지속형 값을 무시했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27047	<b>마지막으로 저장된 &lt;날짜/시간 값&gt; 타임스탬프를 매핑 변수 &lt;이름&gt;의 지속형 값에 대해 구문 분석하는 중에 오류가 발생했습니다. 리포지토리의 지속형 값을 무시합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 지속형 값의 타임스탬프가 리포지토리에서 유효하지 않기 때문에 통합 서비스가 타임스탬프 지속형 값을 무시했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27053	<b>호환되지 않는 데이터 유형 변환 오류입니다.</b>
설명:	다른 변수에 대해 참조한 값에 호환되지 않는 데이터 유형이 있어서 변환할 수 없습니다.
사용자 응답:	초기 값이 매개 변수 파일에 정의된 경우 세션과 연결된 매개 변수 파일을 편집하십시오.  매개 변수 파일에 초기 값이 정의되지 않은 경우 매핑으로 이동하고 변수/매개 변수 대화 상자에 지정한 초기 값을 편집하십시오.
VAR_27054	<b>초기 데이터 값을 &lt;변수&gt;에 할당하는 중 오류가 발생했습니다. &lt;이름&gt;.</b>
설명:	자세한 내용은 세션 로그의 이전 메시지를 참조하십시오.
사용자 응답:	데이터 유형 또는 초기 값을 수정하십시오.
VAR_27055	<b>&lt;매핑 변수 또는 매개 변수 이름&gt; 오류 발생: 데이터 변환 오류입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 매핑 변수/매개 변수 값에 데이터 변환 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	초기 값이 매개 변수 파일에 정의된 경우 세션과 연결된 매개 변수 파일을 편집하십시오.  매개 변수 파일에 초기 값이 정의되지 않은 경우 매핑으로 이동하고 변수/매개 변수 대화 상자에 지정한 초기 값을 편집하십시오.
VAR_27056	<b>&lt;데이터 값&gt;을(를) 변환하는 중에 데이터 변환 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	다른 변수에 대해 참조한 값에 호환되지 않는 데이터 유형이 있어서 변환할 수 없습니다.
사용자 응답:	초기 값이 매개 변수 파일에 정의된 경우 세션과 연결된 매개 변수 파일을 편집하십시오.  매개 변수 파일에 초기 값이 정의되지 않은 경우 매핑으로 이동하고 변수/매개 변수 대화 상자에 지정한 초기 값을 편집하십시오.
VAR_27057	<b>&lt;데이터 값&gt;을(를) 변환하는 동안 데이터 값이 오버플로우되었거나 너무 큼니다.</b>
설명:	통합 서비스가 최종 값을 리포지토리에 저장하기 전에 데이터가 유효한지 확인합니다. 데이터 값이 오버플로우되었습니다.
사용자 응답:	필요한 경우 변수/매개 변수의 전체 자릿수를 변경하십시오.
VAR_27061	<b>오류: &lt;워크플로우/worklet&gt; &lt;이름&gt;에서 참조한 &lt;이름&gt; 이름의 &lt;워크플로우/worklet&gt; 변수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	워크플로우 또는 worklet 식에 선언되지 않은 변수가 포함되어 있습니다. 식에서 변수 이름을 잘못 입력했을 수 있습니다.

사용자 응답:	워크플로우 또는 <b>worklet</b> 식의 변수 이름을 확인하십시오.
VAR_27062	<b>경고! &lt;이름&gt; 매개 변수 파일에서 &lt;워크플로우/worklet&gt; &lt;이름&gt; 및 폴더 &lt;이름&gt;에 대한 섹션을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	매개 변수 파일에 지정된 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 에 대한 섹션이 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일을 확인하십시오. 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 에 대한 섹션을 작성하거나, 매개 변수 파일에서 폴더, 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 이름을 수정하십시오.
설명:	폴더 이름에 마침표 문자(.)가 포함되어 있습니다. 워크플로우를 매개 변수 파일과 함께 실행할 경우 통합 서비스에서 마침표 문자(.)를 사용하여 폴더, 워크플로우 및 세션 이름을 정규화합니다. 폴더 이름에 마침표(.)가 포함된 경우 통합 서비스가 이름을 올바르게 정규화할 수 없으므로 워크플로우가 실패합니다.
사용자 응답:	폴더 이름을 확인하고 마침표가 포함되어 있지 않은지 확인하십시오. 폴더 이름에 마침표가 포함된 경우 매핑 및 워크플로우를 다른 폴더에 배포하십시오.
VAR_27064	<b>오류: &lt;이름&gt;에 대한 &lt;워크플로우/worklet&gt; 변수 값을 리포지토리로 지속하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 지속형 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 변수 값을 리포지토리에 기록하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27067	<b>마지막으로 저장된 &lt;날짜/시간 값&gt; 타임스탬프를 &lt;워크플로우/worklet&gt; 변수 &lt;이름&gt;에 대해 구문 분석하는 중에 오류가 발생했습니다. 리포지토리의 지속형 값을 무시합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 지정된 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 변수에 대한 타임스탬프 값을 전달하는 데 실패했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27068	<b>마지막으로 저장된 &lt;날짜/시간 값&gt; 타임스탬프를 &lt;워크플로우/worklet&gt; 변수 &lt;이름&gt;의 지속형 값에 대해 구문 분석하는 중에 오류가 발생했습니다. 리포지토리의 지속형 값을 무시합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 통합 서비스가 지정된 워크플로우 또는 <b>worklet</b> 변수의 지속형 값에 대한 타임스탬프 값을 전달하는 데 실패했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27069	<b>워크플로우 변수 &lt;이름&gt;의 최종 값을 가져오는 중 오류가 발생했습니다. 이 변수에 대한 지속형 값의 업데이트를 건너뜁니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27072	<b>오류: 미리 정의된 워크플로우 변수 &lt;이름&gt;의 재정의 값을 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	매개 변수 파일에서 미리 정의된 워크플로우 변수의 값을 재정의하려고 했습니다. 이는 허용되지 않습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일에서 변수를 제거하거나 식에서 사용자 정의 워크플로우 변수를 사용하십시오.
VAR_27073	<b>내부 오류: &lt;변수 유형&gt;에 대해 10진수 데이터 유형이 지원되지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27075	<b>오류: 값이 NULL인 &lt;변수/매개 변수 유형&gt; &lt;변수/매개 변수 이름&gt;을(를) 참조할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
VAR_27079	<b>경고: &lt;변수 유형&gt;: &lt;변수 이름&gt;, NULL 재정의 값이 올바르지 않습니다. 재정의 값이 빈 문자열로 설정되었습니다.</b>
설명:	매개 변수 파일에서 매핑 변수를 Null로 설정했지만 변수에 NULL 값이 있을 수 없습니다. 통합 서비스가 변수 값을 빈 문자열로 다시 설정했습니다.
사용자 응답:	매개 변수 파일의 변수 값을 확인하십시오. NULL 이외의 값으로 설정하십시오.
VAR_27086	<b>&lt;워크플로우/세션 이름&gt;에 대해 지정된 &lt;파일 이름&gt; 매개 변수 파일을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 매개 변수 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	<i>pmcmd</i> 명령줄, 워크플로우 속성 또는 세션 속성의 지정된 위치에 매개 변수 파일이 있는지 확인하십시오. 매개 변수 파일 이름의 철자가 정확한지 확인합니다.
VAR_27097	<b>오류: &lt;워크플로우/세션 이름&gt;에 대한 &lt;파일 이름&gt; 매개 변수 파일의 행을 읽지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 매개 변수 파일을 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	Informatica 서비스를 시작하도록 구성된 사용자에게 매개 변수 파일 디렉터리에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오. 매개 변수 파일이 유효한지 확인하십시오.

## 제 22 장

# W 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [WEBM 메시지, 430](#)
- [WRT 메시지, 433](#)
- [WSC 메시지, 451](#)
- [WSH 메시지, 453](#)
- [WSP 메시지, 461](#)

## WEBM 메시지

WEBM_1001	<b>webMethods 브로커에 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 webMethods 브로커에 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_1002	<b>webMethods 브로커에 다시 연결하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 webMethods 브로커에 다시 연결하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_1003	<b>webMethods 브로커에서 연결을 끊지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 webMethods 브로커에서 연결을 끊지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_1004	<b>클라이언트 상태 유지 옵션이 설정되었으나 &lt;응용 프로그램 연결 이름&gt; 응용 프로그램 연결에 지정된 클라이언트 ID가 없습니다.</b>
설명:	지정된 webMethods 응용 프로그램 연결에서 클라이언트 상태 유지 옵션을 선택했습니다. 그러나 클라이언트 ID를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	클라이언트 상태 유지 옵션을 선택한 경우 클라이언트 ID에 대한 값을 설정하십시오.
WEBM_1006	<b>브로커 &lt;webMethods 브로커 이름&gt;에서 예외가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 webMethods 브로커의 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 webMethods 오류 메시지를 참조하십시오.

WEBM_2001	webMethods <b>브로커에서 문서를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 webMethods 문서를 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2002	webMethods <b>브로커에 대해 문서를 승인하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스에서 읽은 문서를 승인하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2003	<b>받은 문서를 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스에서 읽은 문서를 처리하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2004	<b>클라이언트 그룹에 &lt;문서 유형&gt; 문서 유형을 등록할 사용 권한이 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스에서 webMethods 문서를 읽지 못했습니다. webMethods 응용 프로그램 연결에 지정된 클라이언트 그룹은 문서가 속한 문서 유형에 등록할 수 있는 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	이 문서 유형의 webMethods 문서를 받을 경우 클라이언트 그룹이 이 유형의 문서를 받을 수 있도록 webMethods 클라이언트를 구성하십시오.
WEBM_2005	<b>&lt;소스 이름&gt; 소스가 메시지를 받도록 구성되었지만 &lt;응용 프로그램 연결 이름&gt; 응용 프로그램 연결에 지정된 클라이언트 ID가 없습니다.</b>
설명:	이것은 경고 메시지입니다. 배달/수신 모드에서 문서를 수신하도록 세션을 구성했습니다. 그러나 세션 속성의 webMethods 소스 정의에 대한 응용 프로그램 연결에 클라이언트 ID가 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	webMethods 응용 프로그램 연결 속성에서 클라이언트 ID에 대한 값을 구성할 수 있습니다.
WEBM_2010	<b>판독기에서 문서를 받았으나 일치하지 않는 &lt;문서 유형&gt; 문서 유형이기 때문에 &lt;문서&gt; 문서를 거부했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 소스 정의에서 문서 유형이 일치하지 않는 문서를 읽었기 때문에 문서가 거부됩니다.
사용자 응답:	없음.
WEBM_2011	<b>복구 캐시에 문서를 저장하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 캐시의 소스에서 읽은 문서를 저장하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2012	<b>복구 캐시에서 문서를 검색하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	복구 세션 중에 통합 서비스가 복구 캐시에서 문서를 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2013	<b>복구 캐시에서 검색한 데이터가 유효한 webMethods 문서가 아닙니다.</b>
설명:	복구 세션 중에 통합 서비스가 webMethods 문서가 아닌 데이터를 복구 캐시에서 읽었습니다. 복구 캐시가 수정되었을 수 있습니다. 따라서 복구 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오.

WEBM_2014	<b>문서를 저장하도록 복구 캐시를 작성하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 캐시를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2015	<b>복구 캐시를 열어서 문서를 복구하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	복구 세션 중에 통합 서비스가 복구 캐시를 열지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_2016	<b>복구하도록 지정된 캐시 폴더가 없습니다.</b>
설명:	세션이 복구되도록 구성되어 있지만 복구 캐시 폴더를 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 복구 캐시 폴더에 대한 값을 지정하십시오.
WEBM_2017	<b>복구하도록 &lt;복구 캐시&gt; 캐시 폴더를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	세션이 복구되도록 구성되어 있지만 지정된 복구 캐시 폴더가 없습니다. 통합 서비스가 세션을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	복구 캐시 폴더에 대한 디렉터리를 작성하십시오.
WEBM_3001	<b>데이터 행을 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 webMethods 문서를 처리하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WEBM_3002	<b>&lt;필드 이름&gt; 필드에 대한 &lt;데이터&gt; 데이터가 유효하지 않습니다.</b>
설명:	지정된 필드의 데이터가 필드의 데이터 유형과 일치하지 않습니다. 예를 들어, 필드의 데이터는 문자열이지만 필드의 데이터 유형은 부울입니다.
사용자 응답:	필드의 데이터가 필드의 데이터 유형과 일치하는지 확인하십시오.
WEBM_3003	<b>&lt;필드 이름&gt; 필드에 대한 데이터 변환 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 지정된 필드의 데이터를 변환할 수 없습니다. 예를 들어, 필드의 데이터 유형은 정수이지만 필드의 데이터가 범위를 벗어납니다.
사용자 응답:	필드의 데이터에서 유효한 범위와 전체 자릿수를 사용하는지 확인하십시오.
WEBM_3005	<b>클라이언트 그룹에 &lt;문서 유형&gt; 문서 유형을 게시할 사용 권한이 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 지정된 문서 유형의 대상에 문서를 기록하려고 시도했습니다. 그러나 대상의 webMethods 응용 프로그램 연결에 지정된 클라이언트 그룹에 이 유형의 문서를 게시할 수 있는 사용 권한이 없습니다.
사용자 응답:	이 문서 유형의 webMethods 문서를 게시할 경우 클라이언트 그룹이 이 유형의 문서를 게시할 수 있도록 webMethods 클라이언트를 구성하십시오.



## WRT 메시지

WRT\_8000

설명:

사용자 응답:

**테이블 처리 오류.**

데이터베이스가 대상 테이블에 기록하지 못했습니다.

세션 로그에서 관련 오류 메시지를 확인하십시오.

WRT\_8001

설명:

사용자 응답:

**데이터베이스에 연결하는 중 오류가 발생했습니다.**

통합 서비스가 대상 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인했을 수 있습니다.

유효한 정보를 사용하여 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.

WRT\_8004

설명:

사용자 응답:

**기록기 초기화에 실패했습니다 <오류 메시지>. 기록기가 종료되는 중입니다.**

통합 서비스가 대상 데이터베이스에 연결하지 못했습니다. 잘못 로그인될 수 있습니다.

유효한 정보를 사용하여 로그인하십시오. 사용자 이름 및 암호가 대/소문자를 구분할 수 있습니다.

설명:

사용자 응답:

통합 서비스에 오류/출력/세션 로그 파일 중 하나에 대한 액세스 권한이 없습니다.

통합 서비스를 실행 중인 사용자에게 쓰기 권한을 검토하도록 PowerCenter 관리자에게 요청하십시오.

설명:

사용자 응답:

대상 데이터베이스에서 존재하지 않거나 잘못 업데이트된 대상 테이블이 매핑에 포함되어 있습니다.

대상 데이터베이스에서 적절한 테이블을 확인하십시오. 필요한 경우 테이블을 작성하거나 업데이트하십시오.

WRT\_8012

설명:

사용자 응답:

**기록기 실행: 대상에 대한 데이터 순서가 잘못되어서 종료하는 중입니다.**

매핑에 지정된 로드 순서 조건의 위반이 발생했습니다. 이는 내부 오류입니다.

Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

WRT\_8019

설명:

사용자 응답:

**<테이블 이름> 테이블의 기본 키로 표시된 열이 없습니다.**

통합 서비스가 지정된 대상 테이블의 기본 키를 찾을 수 없으므로 삭제 작업을 수행하지 못했습니다.

대상 디자이너에서 대상 테이블 정의에 기본 키를 지정한 다음 SQL을 생성 및 실행하십시오.

WRT\_8020

설명:

사용자 응답:

**<테이블 이름> 테이블의 기본 키로 표시된 열이 없습니다.**

통합 서비스가 지정된 대상 테이블에 대한 기본 키를 찾을 수 없으므로 업데이트 작업을 수행하지 못했습니다.

대상 디자이너에서 대상 테이블 정의에 기본 키를 지정한 다음 SQL을 생성 및 실행하십시오.

WRT\_8023

설명:

사용자 응답:

**대상 테이블 <대상 이름>을(를) 잘라내는 중 오류가 발생했습니다. <데이터베이스 오류 문자열>.**

대상 테이블을 자를 수 없습니다.

자세한 내용을 보려면 데이터베이스 오류 문자열을 확인하십시오.

WRT_8028	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상에 대한 &lt;로더 유형&gt; 외부 로더 프로세스를 분기하는 동안 &lt;오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	외부 로더 프로세스를 분기할 수 없습니다.
사용자 응답:	UNIX의 경우 <code>errno.h</code> 또는 Windows의 경우 <code>winerror.h</code> 에서 오류 코드를 조회하십시오.
WRT_8031	<b>&lt;출력 파일 이름&gt; 명명된 파이프의 연결을 끊는 동안 &lt;오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	UNIX의 통합 서비스가 외부 로드에서 사용되는 명명된 파이프의 연결을 끊지 못했습니다.
사용자 응답:	<code>errno.h</code> 에서 오류 코드를 조회하십시오.
WRT_8032	<b>외부 로더 오류입니다.</b>
설명:	외부 로더와 관련된 오류가 발생했습니다. 이 오류와 함께 로깅된 추가 정보를 참조하십시오. 알려진 추가 메시지:  [Oracle 또는 Sybase] 로더 정보를 가져오는 중에 오류가 발생했습니다.  외부 로더 프로세스를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다.  제어 파일을 생성하는 중에 오류가 발생했습니다.  제어 파일을 여는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	로더 정보를 올바르게 입력했는지 확인하십시오.  Oracle에서는 입력한 로더 실행 파일 이름이 유효한지, 그리고 실행 파일 디렉터리가 경로에 있는지 확인하십시오. 사용자 이름, 암호 및 연결 문자열이 유효한지 확인하십시오.  외부 로더 연결을 설정할 경우 모든 필드에 값이 포함되어 있는지 확인하십시오.  출력 파일이 생성되는 디렉터리에 대한 사용 권한을 확인하십시오.
WRT_8046	<b>외부 로더 &lt;핸들=프로세스 ID&gt;의 완료를 확인하는 중에 &lt;Windows 시스템 오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	외부 로더 완료를 검사하는 중에 Windows 시스템에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Windows 시스템 오류 코드를 조회하거나 Windows 시스템 로그를 확인하십시오.
WRT_8047	<b>오류: &lt;프로세스 ID&gt; 외부 로더 프로세스가 &lt;로더 종료 오류 번호&gt; 오류와 함께 종료되었습니다.</b>
설명:	외부 로더 프로세스가 오류와 함께 종료되었습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 외부 로더 설명서의 오류 코드를 조회하십시오.
WRT_8048	<b>완료된 외부 로더[핸들=&lt;프로세스 ID&gt;]에 대한 종료 상태를 검색하는 중에 &lt;Windows 시스템 오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	외부 로더에 대한 종료 코드를 검색하는 중에 Windows 시스템에서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Windows 시스템 오류 코드를 조회하거나 Windows 시스템 로그를 확인하십시오.
WRT_8049	<b>오류: &lt;UNIX 신호 번호&gt; 신호 수신으로 인해 &lt;프로세스 ID&gt; 외부 로더 프로세스가 종료되었습니다.</b>
설명:	UNIX 신호 수신으로 인해 UNIX의 외부 로더가 종료되었습니다.
사용자 응답:	<code>/usr/include/sys/signal.h</code> 에 있는 <code>signal.h</code> 에서 UNIX 신호 번호를 조회하십시오.

WRT_8053	<b>경고! 사전 로드 저장 프로시저를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다. &lt;세션 이름&gt; 세션 &lt;사용자 이름&gt; 사용자 이름 &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt; 오류입니다.</b>
설명:	실행하지 못한 사전 로드 저장 프로시저를 사용하여 세션을 실행했습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8058	<b>&lt;잘못된 파일 이름&gt; 세션 잘못된(거부) 파일을 여는 중에 &lt;시스템 오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션을 초기화하는 중에 통합 서비스가 운영 체제 오류 때문에 지정된 거부 파일을 열지 못했습니다.
사용자 응답:	Windows의 통합 서비스의 경우 Windows 도움말을 참조하고 지정된 시스템 오류 번호를 조회하십시오.  UNIX의 통합 서비스의 경우 /usr/include/sys/errno.h 파일에서 오류를 찾으십시오. 오류에 대한 설명은 UNIX 설명서를 참조하십시오.
WRT_8059	<b>기록기 초기화에 실패했습니다[OutputFile을 초기화하지 못했습니다.] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	플랫 파일 대상으로 세션을 초기화하는 중에 통합 서비스가 출력 파일을 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8060	<b>기록기 초기화에 실패했습니다[외부 로더 정보를 가져오지 못했음] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8062	<b>기록기 초기화에 실패했습니다. [외부 로더 제어 파일을 생성하지 못했습니다.] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	외부 로더 제어 파일을 생성하는 중에 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8063	<b>기록기 초기화에 실패했습니다. [외부 로더를 시작하지 못했습니다.] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	외부 로더 실행 파일이 없거나 외부 로더 프로그램을 실행할 사용 권한이 없을 수 있습니다.
사용자 응답:	외부 로더 실행 파일이 있는지, 그리고 해당 파일을 실행할 사용 권한이 있는지 확인하십시오. 적절한 사용 권한이 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설명:	운영 체제의 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8064	<b>&lt;출력 파일 이름&gt; 세션 출력 파일을 여는 중에 &lt;시스템 오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	세션을 초기화하는 중에 통합 서비스가 운영 체제 오류 때문에 지정된 출력 파일을 열지 못했습니다.

사용자 응답:	Windows의 통합 서비스의 경우 Windows 도움말을 참조하고 지정된 시스템 오류 번호를 조회하십시오.  UNIX의 통합 서비스의 경우 /usr/include/sys/errno.h 파일에서 오류를 찾으십시오. 오류에 대한 설명은 UNIX 설명서를 참조하십시오.
WRT_8065	<b>기록기 초기화에 실패했습니다. [IndicatorFile을 초기화하지 못했습니다.] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	플랫 파일 대상으로 세션을 초기화하는 중에 통합 서비스가 표시기 파일을 초기화하지 못했습니다. 표시기 파일의 디렉터리가 없거나 Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로필에 디렉터리에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
사용자 응답:	표시기 파일의 디렉터리가 있는지 확인하고 디렉터리에 대한 쓰기 권한을 Informatica 서비스 계정이나 운영 체제 프로필의 운영 체제 사용자에게 부여하십시오.
설명:	운영 체제의 리소스가 부족합니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8066	<b>&lt;로그 파일 이름&gt; 세션 로그 파일을 여는 중에 &lt;시스템 오류 메시지&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8067	<b>기록기 초기화에 실패했습니다[NTTrustedConn() 실패]. 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8068	<b>기록기 초기화에 실패했습니다. 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8070	<b>기록기 초기화에 실패했습니다 &lt;내부 오류: 매핑 [1] 없음&gt;. 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8071	<b>기록기 초기화에 실패했습니다. [모든 파이프라인 &lt;로드 대상&gt;의 총 로드 대상 수가 &lt;매핑 이름&gt; 매핑의 로드 대상 수와 일치하지 않습니다.] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8072	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상의 잘못된 파일 이름을 확인하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8073	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상에 대한 출력 파일 이름을 가져오는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8074	<b>기록기 초기화에 실패했습니다[내부 오류]. 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8075	<b>기록기 초기화에 실패했습니다. [테이블 잘라내기 순서를 작성하는 중 오류가 발생했습니다.] 기록기가 종료되는 중입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8076	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [커밋 오류].</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8077	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [사전 로드 저장 프로시저를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다.]</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8079	<b>기록기 실행이 종료되었습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8080	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [데이터를 로드하는 중에 오류가 발생하고 오류 임계값에 도달했습니다. 데이터가 커밋되지 않았습니다].</b>
설명:	통합 서비스가 세션 속성에 구성된 오류 임계값에 도달했습니다.
사용자 응답:	데이터에 있는 오류를 제거하십시오. 오류 임계값을 0으로 설정하십시오.
WRT_8081	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 테이블로 데이터를 로드하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8082	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [오류가 발생했습니다.]</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8085	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [내부 오류입니다].</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오. 또한 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

WRT_8086	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [사후 로드 저장 프로시저를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다.]</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오. 데이터베이스 관리자에게도 문의하십시오.
WRT_8088	<b>기록기 실행이 종료되었습니다. [외부 로더 오류입니다.]</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	더 자세한 오류 메시지는 외부 로더 로그를 참조하십시오.
WRT_8091	<b>대상 테이블 &lt;테이블 이름&gt;을(를) 잘라내는 중 오류가 발생했습니다. 쿼리 구성하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8092	<b>대상 테이블 &lt;테이블 이름&gt;을(를) 잘라내는 중 오류가 발생했습니다. 대상 테이블 잘라내기 쿼리 준비 오류: &lt;테이블 쿼리&gt;.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8095	<b>isql 외부 로더 프로세스를 &lt;대상 이름&gt; 대상에 대해 분기하는 동안 &lt;시스템 오류 번호&gt; 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	시스템 리소스가 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
설명:	데이터베이스 구성 오류가 발생했을 수 있습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8096	<b>외부 로더 오류입니다. Oracle 로더 정보 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8097	<b>외부 로더 오류입니다. 지원되지 않는 외부 로더 유형입니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8098	<b>외부 로더 오류입니다. 외부 로더 프로세스를 실행하는 중에 오류 발생: [해당 파일이나 디렉터리가 없음] 오류 번호 = [2].</b>
설명:	외부 로더가 시스템 경로에 포함되어 있지 않기 때문에 통합 서비스가 외부 로더를 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	외부 로더 실행 파일을 포함하도록 시스템 경로를 편집하십시오.
WRT_8100	<b>외부 로더 오류입니다. Sybase 로더 정보 가져오는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리 불일치가 포함되었을 수 있습니다.

사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8109	InfoSource의 대상 비교.
설명:	SAP NetWeaver BI의 메타데이터를 가져온 후 변경되었습니다. 이 메시지 다음에 특정 정보가 나옵니다.
사용자 응답:	BW 대상 정의를 다시 가져오십시오.
WRT_8110	BW 문 초기화.
설명:	통합 서비스가 InfoSource를 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
WRT_8111	SAPSendDone.
설명:	세션 중 SAP 내부 테이블에서 행을 삭제하지 못했습니다.
사용자 응답:	SAP NetWeaver BI 워크플로우 일정을 다시 지정하십시오.
WRT_8116	<b>오류: &lt;대상 테이블 이름&gt; 대상 테이블에 키가 지정되지 않았습니다. 잘못된 파일의 행 번호 &lt;행 ID&gt;.</b>
설명:	UPDATE 또는 DELETE를 수행하려고 시도했습니다. 이 명령을 수행하려면 대상 테이블에 기본 키를 정의해야 합니다.
사용자 응답:	대상 정의로 이동하여 기본 키를 정의하십시오. 대상 테이블에서 UPDATE 또는 DELETE를 사용하지 마십시오.
WRT_8117	<b>오류: &lt;테이블 이름&gt; 대상 테이블에서 INSERT를 허용하지 않습니다. 잘못된 파일의 행 번호 &lt;행 ID&gt;.</b>
설명:	대상 테이블에 행을 INSERT하려고 했습니다. 그러나 지정된 테이블에 INSERT할 수 있는 권한이 부여되지 않았습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8118	<b>오류: &lt;테이블 이름&gt; 대상 테이블에서 UPDATE를 허용하지 않습니다. 잘못된 파일의 행 번호 &lt;행 ID&gt;.</b>
설명:	대상 테이블에 행을 UPDATE하려고 했습니다. 그러나 지정된 테이블에 UPDATE할 수 있는 권한이 부여되지 않았습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8119	<b>오류: &lt;테이블 이름&gt; 대상 테이블에서 DELETE를 허용하지 않습니다. 잘못된 파일의 행 번호 &lt;행 ID&gt;.</b>
설명:	대상 테이블에서 행을 DELETE하려고 했습니다. 그러나 지정된 테이블에서 DELETE할 수 있는 권한이 없습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8120	<b>오류: &lt;대상 이름&gt; 대상 테이블의 행 유형이 올바르지 않습니다. 잘못된 파일의 행 번호 &lt;행 ID&gt;.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

WRT_8123	<b>대상 테이블 로드를 준비하지 못했습니다. 데이터베이스 오류: &lt;데이터베이스 오류 번호&gt;.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8132	<b>대상 테이블 잘라내기 쿼리를 실행하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8136	<b>저장 프로시저 호출 텍스트를 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 저장 프로시저 호출 텍스트를 구문 분석할 수 없습니다.
사용자 응답:	저장 프로시저 호출 텍스트를 수정하십시오.
WRT_8150	<b>&lt;파일 이름&gt; 출력 파일의 코드 페이지가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	대상에 지정한 코드 페이지가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	대상에 유효한 코드 페이지를 지정하십시오.
WRT_8151	<b>&lt;구분 기호&gt; 필드 구분 기호 문자를 대상의 코드 페이지에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	대상의 구분자 구분 기호로 지정한 문자의 16진수 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	대상 코드 페이지에 사용할 수 있는 구분자를 지정하십시오.
WRT_8152	<b>&lt;Null 문자&gt; NULL 문자는 대상의 코드 페이지에 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	대상에 지정한 Null 문자의 HEX 값이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	대상 코드 페이지에 사용할 수 있는 Null 문자를 지정하십시오.
WRT_8156	<b>오류: Sybase IQ 11에 MBCS 데이터를 외부 로드하는 것은 지원되지 않습니다.</b>
설명:	통합 서비스는 다중 바이트 문자의 데이터를 Sybase IQ 11에 외부 로드하는 것을 지원하지 않습니다. Sybase IQ 11에서는 다중 바이트 데이터를 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	Sybase IQ 11 서버를 ASCII 모드로 전환하고 ASCII 데이터를 사용하십시오. 유니코드를 지원하는 데이터베이스에 다중 바이트 데이터를 로드하십시오.
WRT_8157	<b>&lt;파일 이름&gt; 출력 파일의 &lt;필드 이름&gt; 필드 너비가 좁아서 지정된 하나 이상의 NULL 문자에 맞지 않습니다.</b>
설명:	다중 바이트 Null 문자를 지정했지만 대상 필드에 하나의 Null 문자에 충분한 바이트가 남아있지 않습니다.
사용자 응답:	단일 바이트 Null 문자를 지정하십시오. 디자이너에서 대상 열 크기를 늘리십시오.
WRT_8171	<b>&lt;라이브러리 파일 이름&gt; 공유 라이브러리에서 CreateWrtTargetInstance 함수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	지정된 대상에 로드된 DLL에 CreateWrtTargetInstance라는 함수가 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 DLL인지 확인하십시오.



WRT_8172	<b>ASCII 로컬을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	타사 라이브러리 오류입니다.
사용자 응답:	라이브러리 및 환경에 대한 경로가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
WRT_8173	<b>UNICODE에서의 변환 실패 - 일부 문자가 변환되지 않았습니다.</b>
설명:	유니코드에서 변환된 문자 수가 버퍼의 문자 수와 일치하지 않습니다. 개수가 예상 개수보다 적습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8174	<b>&lt;출력 파일 이름&gt; 출력 파일로 버퍼를 플러시하는 중 오류가 발생했습니다. 오류 메시지는 &lt;오류 메시지&gt;, 데이터 버퍼는 &lt;버퍼&gt;입니다.</b>
설명:	대상 파일에 출력하는 동안 운영 체제 입력/출력 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	출력 파일이 잠겨있지 않고 유효한 사용자 사용 권한을 갖고 있는지 확인하십시오. 시스템의 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오.
WRT_8175	<b>&lt;파일 이름&gt; 파일의 파일 구분 기호 문자열에 &lt;유니코드 문자&gt; 비ASCII 문자가 포함되어 있습니다.</b>
설명:	초기화 시 통합 서비스가 ASCII 데이터 이동 모드이지만, 해당 대상 파일의 세션에 지정된 필드 구분 기호 문자열에 일부 비ASCII 기호가 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 UNICODE 데이터 이동 모드로 변경하거나 필드 구분 기호 문자열을 ASCII만으로 변경하십시오.
WRT_8176	<b>&lt;파일 이름&gt; 파일의 NULL 문자가 &lt;유니코드 문자&gt; ASCII가 아닙니다.</b>
설명:	초기화 시 통합 서비스가 ASCII 데이터 이동 모드이지만, 해당 대상 파일의 세션에 지정된 Null 문자가 비ASCII 문자입니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 UNICODE 데이터 이동 모드로 변경하거나 Null 문자를 ASCII 문자로 변경하십시오.
WRT_8178	<b>&lt;파일 이름&gt; 파일에 대한 인용 옵션을 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 파일에 대한 옵션을 가져오는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션을 저장하여 플래그를 재설정 한 다음 세션을 다시 실행하십시오. 또는 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8179	<b>&lt;파일 이름&gt; 출력 파일을 닫는 중에 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	출력 대상 파일을 닫는 중에 운영 체제 입력/출력 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	파일이 잠겨있지 않은지, 액세스 가능한지, 그리고 유효한 사용자 권한을 갖고 있는지 확인하십시오. 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.
WRT_8180	<b>&lt;출력 파일 이름&gt;을(를) 사용하여 표시기 파일 이름을 생성하지 못했습니다.</b>
설명:	자동 표시기 파일 이름 생성에 적합하지 않은 파일 이름을 사용했습니다.

사용자 응답:	<p>Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오. 유효한 이름은 다음과 같습니다("/"는 "\"와 동일하게 처리됨). 통합 서비스는 다음 파일 이름에 .ind 확장자를 추가합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNAME</li> <li>• .FNAME</li> <li>• FNAME</li> <li>• ./FNAME</li> <li>• DIR/FNAME</li> </ul> <p>통합 서비스는 .ext 파일 확장자를 가진 다음 파일 이름을 .ind로 대체합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FNAME.EXT</li> <li>• .FNAME.EXT</li> <li>• /FNAME.EXT</li> <li>• ./FNAME.EXT</li> <li>• DIR/FNAME.EXT</li> </ul> <p>DIR.DIRECT/FNAME은 유효한 입력 이름이 아닙니다. 디렉터리 이름에 마침표(.)를 사용할 수 없습니다. 통합 서비스가 입력 이름을 처리할 수 없기 때문입니다.</p>
WRT_8181	<b>&lt;출력 파일 이름&gt; 파일에 지정된 &lt;로컬 이름&gt; 로컬이 &lt;문자&gt; NULL 문자에 유효하지 않습니다.</b>
설명:	지정한 Null 문자가 대상 코드 페이지에 없습니다.
사용자 응답:	대상 코드 페이지가 통합 서비스 코드 페이지와 호환 가능한지 확인하거나 대상 코드 페이지에 존재하도록 Null 문자를 변경하십시오.
WRT_8183	<b>&lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상에 대한 롤백이 실패했습니다.</b>
설명:	데이터베이스에서 교착 상태가 발생했고 지정된 대상에 대한 롤백이 실패했습니다. 롤백 세그먼트가 너무 작아서 제대로 발생하지 않습니다.
사용자 응답:	데이터베이스 설정을 확인하십시오. 롤백 세그먼트가 크기 확인하고 롤백을 다시 시도하십시오.
WRT_8184	<b>경고: Informatica 서버는 ASCII 모드에서 실행되는 반면, &lt;대상 파일 이름&gt; 대상 파일에 지정된 출력 코드 페이지가 ASCII 기반이 아닙니다.</b>
설명:	통합 서비스는 ASCII 데이터 이동 모드에서 실행되고 있지만, 대상에 지정한 코드 페이지가 ASCII 기반이 아닙니다.
사용자 응답:	통합 서비스 데이터 이동 모드를 유니코드로 변경하고 세션을 다시 실행하십시오.
WRT_8185	<b>FTP를 사용하여 &lt;대상 이름&gt; 대상에서 데이터를 전송하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	FTP를 사용하여 파일 전송을 준비하는 중에 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	FTP 서버가 실행 중인지 확인하고, 파일 사용 권한 및 연결 정보를 확인한 다음, 세션을 다시 실행하십시오.
WRT_8186	<b>로드를 마치는 중에 오류가 발생했습니다. 기록기 실행이 종료되었습니다.</b>
설명:	대상에서 처리를 완료한 후 통합 서비스가 FTP에 대한 파일을 완료하면서 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 로그의 이전 메시지를 참조하십시오.

WRT_8187	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상에 대한 &lt;파일 이름&gt; 출력 파일을 확인하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8188	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상에 대한 MQ 헤더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8189	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상에 대해 올바르지 않은 필드 유형입니다(MQCHAR이 필요함).</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8197	<b>&lt;파일 이름&gt; 대상 병합 파일을 여는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8198	<b>병합 대상 파일 처리 중에 &lt;파일 이름&gt; 대상 파일을 열 때 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8199	<b>병합 대상 파일 처리 중에 &lt;파일 이름&gt; 대상 파일을 읽을 때 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8200	<b>&lt;파일 이름&gt; 대상 파일에 기록하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	운영 체제 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8201	<b>&lt;대상 이름&gt; 대상에 대한 병합 대상 파일 이름을 가져오는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8203	<b>대량 실행에 실패했습니다. 다시 시도하는 중입니다.</b>
설명:	실행 실패 이유를 조회하려면 이전 오류 메시지를 확인하십시오. 그러나 통합 서비스에서 명령을 계속 실행하므로 다른 오류가 발생하지 않는다면 결국 데이터가 로드됩니다.
사용자 응답:	실패 원인을 수정해 보십시오. 통합 서비스에서 명령을 실행하므로 세션을 실행하는 데 시간이 더 걸립니다. 예를 들어, 오류 원인이 교착 상태일 경우 데이터베이스 관리자에게 문의하여 데이터베이스의 동시 삽입을 설정할 수 있는지 확인하십시오.
WRT_8204	<b>오류: Null 문자를 설정할 수 없습니다.</b>
설명:	대상에 정의된 코드 페이지와 호환되지 않는 Null 문자를 지정했습니다.
사용자 응답:	Null 문자를 변경하거나 대상에 정의된 코드 페이지를 변경하십시오.

WRT_8205	<b>오류: 카탈로그에서 테이블 이름을 찾을 수 없습니다. 이 세션은 여러 파티션과 함께 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8206	<b>오류: 페이지 수준이 잠긴 상태에서 대상 테이블이 작성되었습니다. 행 수준이 잠긴 상태에서 대상 테이블이 작성된 경우에만 여러 파티션과 함께 해당 세션을 실행할 수 있습니다.</b>
설명:	다중 파티션에 대해 Informix 대상 테이블을 잘못 구성했습니다.
사용자 응답:	행 수준의 잠금을 사용하여 Informix 대상 테이블을 작성하십시오.
WRT_8208	<b>대상 테이블 &lt;대상 테이블 이름&gt;을(를) 잘라내는 중 오류가 발생했습니다. 통합 서비스에서 DELETE FROM 쿼리를 시도하는 중입니다.</b>
설명:	통합 서비스가 데이터베이스에서 잘라내기 명령을 실행할 수 없고 삭제 명령을 실행했습니다.
사용자 응답:	delete from 명령은 성능에 영향을 미칩니다. 데이터베이스에서 테이블 잘라내기 명령을 지원하고 사용자는 성능을 개선하고자 할 경우, 데이터베이스 테이블 사용 권한 및 주요 제약 조건을 검토하십시오.
WRT_8209	<b>외부 로더 오류, Teradata 외부 로더는 24자보다 긴 테이블 이름을 사용할 수 없습니다. &lt;테이블 이름&gt; 테이블 이름에 &lt;테이블 길이&gt;자가 있습니다.</b>
설명:	Teradata는 24자보다 긴 테이블 이름에 대한 외부 로드를 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	24자보다 짧은 테이블 이름을 사용하십시오.
WRT_8210	<b>외부 로더 오류, Teradata 로더 제어 파일을 생성하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 제어 파일을 생성하는 중에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	파일이 고정 너비 파일이고 테이블 이름이 24자를 초과하지 않는지 확인하십시오.
WRT_8211	<b>자세한 내용은 &lt;로더 로그 파일 이름&gt; 외부 로더 로그를 참조하십시오.</b>
설명:	데이터베이스 외부 로더 유틸리티를 사용하여 데이터베이스에 테이블을 로드하는 중에 오류가 발생했습니다. 테이블이 존재하지 않거나 테이블에 잠금이 있기 때문일 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 외부 로더 로그 파일을 확인하십시오.
WRT_8212	<b>오류: 데이터베이스 교착 상태가 너무 많습니다. 해당 세션을 사용하여 계속 진행할 수 없습니다.</b>
설명:	정의한 최대 교착 상태 수가 데이터베이스에서 발생할 경우 통합 서비스가 세션을 종료하도록 구성했습니다.
사용자 응답:	통합 서비스에 대한 교착 상태 다시 시도 값을 늘리십시오. 데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8215	<b>외부 로더 오류입니다. &lt;프로세스 ID&gt; 외부 로더 프로세스가 중간에 종료되었습니다.</b>
설명:	이 오류는 WRT_8216과 관련되어 있습니다. 지정된 파이프가 끊어지고 세션이 실패했기 때문에 외부 로더가 예기치 않게 종료되었습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 외부 로더 로그 파일을 확인하십시오.

WRT_8216	<b>외부 로더 오류입니다. 끊긴 파이프.</b>
설명:	외부 로더가 예기치 않게 종료되었기 때문에 통합 서비스가 지정된 파이프에 데이터를 쓸 수 없습니다. 디스크 공간이 부족할 경우 외부 로더가 종료될 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 외부 로더 로그 파일을 확인하십시오. 그리고 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오.
WRT_8218	<b>오류: &lt;로드 모드&gt; 로드 모드를 사용할 경우 Teradata 외부 로더에 &lt;테이블 이름&gt; 테이블의 기본 키가 필요합니다.</b>
설명:	로드 모드 업데이트, upsert 또는 삭제를 사용할 경우 테이블에 기본 키를 설정하지 않았습니다.
사용자 응답:	대상 테이블에 기본 키를 설정하십시오.
WRT_8219	<b>오류: 테이블 불일치, &lt;열 수&gt; 열을 가진 &lt;테이블 이름&gt; 대상 테이블이 &lt;열 수&gt; 열을 가진 실제 테이블과 일치하지 않습니다.</b>
설명:	대상 테이블의 열 수가 실제 테이블과 다릅니다.
사용자 응답:	디자이너에서 테이블을 다시 작성하거나 데이터베이스의 대상 테이블을 다시 로드하십시오.
WRT_8220	<b>오류: 데이터베이스를 읽거나 쓸 때 교착 상태가 발생했습니다.</b>
설명:	데이터베이스 오류입니다.
사용자 응답:	데이터베이스 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8226	<b>&lt;TLOG&gt; 대상 로드 순서 그룹이 실제 플러시를 수행하도록 설정되어 있습니다. 대상 기반 커밋이 소스 기반 커밋으로 전환되었으며 대상 기반 커밋 간격이 소스 기반 커밋 간격으로 사용됩니다.</b>
설명:	이는 정보 메시지입니다. 대상 기반 커밋으로 실시간 데이터 추출을 수행하도록 세션을 구성했습니다. 통합 서비스는 소스 기반 커밋으로 세션을 실행합니다.
사용자 응답:	세션을 실시간으로 실행할 경우 아무 작업도 수행할 필요가 없습니다. 대상 기반 커밋으로 세션을 실행할 경우 필터 조건에서 플러시 대기 시간 함수를 제거하십시오.
WRT_8229	<b>데이터베이스 오류가 발생했습니다. &lt;데이터베이스 오류 메시지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 데이터베이스 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 기술 자료를 참조하십시오.
WRT_8244	<b>&lt;플랫 파일 대상&gt; 출력 파일에 대한 &lt;행 번호&gt; 행 번호를 출력하는 중에 오류가 발생했습니다. 행이 거부되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 플랫 파일 대상에 행을 출력하는 중에 오류가 발생했고, 해당 행을 거부 파일에 기록했습니다. 통합 서비스가 다음 이유 중 하나 때문에 행을 거부했을 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>대상이 고정 너비 파일이고, 날짜/시간 열의 필드 너비가 날짜/시간 형식을 포함한 날짜/시간 값을 수용할 수 있을 정도로 충분히 크지 않습니다.</li> <li>대상이 고정 너비 파일이고, 숫자 열의 필드 너비가 소수 및 1000 단위 구분 기호를 포함한 숫자 값을 수용할 수 있을 정도로 충분히 크지 않습니다.</li> </ul>
사용자 응답:	디자이너에서 대상 정의를 편집하고, 대상 열의 전체 길이를 수용할 수 있을 정도로 전체 자릿수 및 필드 너비를 구성했는지 확인하십시오.

WRT_8246	<b>오류: 직접 플랫폼 파일에는 외부 로더가 지원되지 않습니다. &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 인스턴스.</b>
설명:	세션 속성에서 플랫폼 파일 대상 정의를 기반으로 대상에 대해 외부 로더 연결을 선택했습니다. 관계형 대상 정의를 기반으로 대상에 대해 외부 로더 연결을 선택한 다음, 디자이너에서 관계형 대상 정의를 플랫폼 파일 정의로 변경한 경우에 이런 상황이 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 플랫폼 파일 대상 정의를 관계형 대상 정의로 변경하십시오. 대상이 관계형 대상 정의를 기반으로 하는 경우에만 외부 로더 연결을 선택할 수 있습니다.
WRT_8247	<b>오류: &lt;대상 이름&gt; 연결에 대한 테스트 로드와 대량 모드에서 실행할 수 없습니다.</b>
설명:	세션 속성에서 통합 서비스가 테스트 로드를 수행하도록 구성하고 관계형 대상에 대해 대량 모드를 선택했습니다.
사용자 응답:	대상 로드 유형에 대해 일반을 선택하십시오. 일반 모드에 대해 세션을 구성한 경우 관계형 대상에 대한 테스트 로드를 수행할 수 있습니다. 대량 모드에 대해 테스트 로드 세션을 구성한 경우 세션이 실패합니다.
WRT_8250	<b>대상(이 대상 유형에는 테스트 로드가 지원되지 않음): &lt;대상 이름&gt; (인스턴스 이름: &lt;대상 인스턴스 이름&gt;).</b>
설명:	세션 속성에서 통합 서비스가 테스트 로드를 수행하도록 구성했지만 통합 서비스가 매핑의 일부 대상에서 테스트 로드를 수행하지 않습니다.
사용자 응답:	없음. 통합 서비스는 관계형 대상에서만 테스트 로드를 수행합니다.
WRT_8270	<b>&lt;그룹 번호&gt; 대상 연결 그룹 번호는 &lt;대상 이름&gt; 대상으로 구성됩니다.</b>
설명:	정보 메시지입니다.
사용자 응답:	없음. 통합 서비스가 대상 연결 그룹에 속하는 대상을 세션 로그에 기록합니다. 대상 연결 그룹 번호는 임의의 번호입니다. 이 번호는 통합 서비스가 대상에 로드하는 순서를 지정하지 않습니다. 대상 연결 그룹은 커밋과 로드를 확인하기 위해 통합 서비스가 사용하는 대상 그룹입니다.
WRT_8281	<b>오류: 동일한 &lt;문자&gt; 문자가 &lt;대상 이름&gt; 대상의 &lt;포트 이름&gt; 필드에 대한 소수 구분 기호 및 필드로 사용됩니다.</b>
설명:	구분자로 분리된 플랫폼 파일 대상 정의의 경우 지정된 문자를 소수 구분 기호 및 필드 구분자로 선택했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 대상에 대해 다른 구분자를 선택하십시오. 또는 디자이너에서 대상 정의에 대해 다른 소수 구분 기호를 선택하십시오.
WRT_8282	<b>오류: 동일한 &lt;문자&gt; 문자가 &lt;대상 이름&gt; 대상의 &lt;포트 이름&gt; 필드에 대한 1000 단위 구분 기호 및 필드로 사용됩니다.</b>
설명:	구분자로 분리된 플랫폼 파일 대상 정의의 경우 지정된 문자를 1000 단위 구분 기호 및 필드 구분자로 선택했습니다.
사용자 응답:	세션 속성에서 대상에 대해 다른 구분자를 선택하십시오. 또는 디자이너에서 대상 정의에 대해 다른 1000 단위 구분 기호를 선택하십시오.
WRT_8297	<b>&lt;로더 프로세스&gt; 외부 로더 프로세스가 &lt;조치 파일 코드&gt; 경고 코드와 함께 종료되었습니다.</b>
설명:	외부 로더 경고 조치 파일을 사용하고 있습니다. 외부 로더에서 0이 아닌 경고 코드를 반환했습니다.

사용자 응답:	외부 로더 경고 조치 파일에서 경고 코드를 찾습니다. 경고 코드를 경고 또는 치명적 오류로 처리하기 위해 경고 조치 파일을 편집할 수 있습니다. 로더 경고 코드에 대한 자세한 내용은 로더 설명서를 참조하십시오.
WRT_8299	<b>외부 로더 오류입니다. 로더 경고 조치 파일을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 로더 경고 조치 파일을 사용하도록 구성했습니다. 통합 서비스가 로더 경고 조치 파일을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	경고 조치 파일을 찾아서, 통합 서비스를 구성할 때 로더 경고 조치 파일에 대해 지정한 위치에 복사하십시오. 조치 파일 이름이 통합 서비스를 구성할 때 지정한 이름과 일치하는지 확인하십시오.
WRT_8300	<b>외부 로더 오류입니다. &lt;파일 이름&gt; 로더 경고 조치 파일을 읽기 위해 여는 중에 오류가 발생했습니다. 오류 번호 = &lt;시스템 오류 코드&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 로더 경고 조치 파일을 사용하도록 구성했습니다. 통합 서비스가 경고 조치 파일을 읽을 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스를 시작한 시스템 계정에 로더 경고 조치 파일이 있는 디렉터리에 대한 읽기 권한이 있는지 확인하십시오.
설명:	시스템 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8301	<b>&lt;파일 이름&gt; 외부 로더 경고 조치 파일에서 경고 코드를 로드하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 외부 로더 경고 조치 파일에서 경고 코드를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	먼저 받은 메시지를 점검하여 오류의 원인을 확인하십시오.
설명:	통합 서비스를 구성할 때 파일 이름 또는 위치를 지정하지 않았기 때문에 통합 서비스가 외부 로더 경고 조치 파일에서 경고 코드를 로드할 수 없습니다.
사용자 응답:	외부 로더 경고 조치 파일의 이름 및 위치를 지정하십시오.
WRT_8302	<b>외부 로더 오류입니다. DB2 EEE 외부 로더의 stderr로 핸들을 복제하는 중 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 메시지는 &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다. 오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;.</b>
설명:	시스템 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8303	<b>외부 로더 오류입니다. 쓰기 위해 DB2 EEE 외부 로더 로그 파일을 여는 중 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 메시지는 &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다. 오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;.</b>
설명:	시스템 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8304	<b>외부 로더 오류입니다. DB2 EEE 외부 로더의 로더 로그 파일로 stderr을 리디렉션하는 중 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 메시지는 &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다. 오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;.</b>
설명:	시스템 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.

WRT_8305	<b>외부 로더 오류입니다. DB2 EEE 외부 로더의 stderr을 복원하는 중 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 메시지는 &lt;시스템 오류 메시지&gt;입니다. 오류 번호 = &lt;오류 번호&gt;.</b>
설명:	시스템 오류입니다.
사용자 응답:	시스템 관리자에게 문의하십시오.
WRT_8308	<b>오류: &lt;대상 인스턴스&gt; 대상 테이블에 대한 메타데이터를 &lt;대상 파일 이름&gt; 출력 파일에 기록하지 못했습니다.</b>
설명:	플랫 파일 메타데이터를 대상 파일에 기록하도록 통합 서비스를 구성했습니다. 통합 서비스가 대상에 쓸 수 없습니다.
사용자 응답:	통합 서비스가 플랫 파일 대상 디렉터리에 연결할 수 있고 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오.
WRT_8309	<b>외부 로더 오류입니다. &lt;형식&gt; 날짜 형식이 올바르지 않습니다. &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 인스턴스.</b>
설명:	MultiLoad 외부 로더를 구성할 때 날짜 형식 옵션에 대해 잘못된 값을 입력했습니다.
사용자 응답:	MultiLoad 외부 로더 연결을 편집하고 날짜 형식에 대해 유효한 값을 입력하십시오. 세션을 다시 시작하십시오.
WRT_8310	<b>외부 로더 오류입니다. 기본 키가 대상에 매핑되지 않았기 때문에 &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 인스턴스에 업데이트를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	대상에 대한 기본 키를 정의하지 않았기 때문에 MultiLoad 또는 TPump 외부 로더를 업데이트 모드에서 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	외부 로더를 다른 모드에서 실행하거나, 대상에 대한 기본 키를 정의하십시오.
WRT_8311	<b>외부 로더 오류입니다. 키가 아닌 필드가 대상에 매핑되지 않았기 때문에 &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 인스턴스에 업데이트를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	대상 인스턴스에 키가 아닌 열을 정의하지 않았기 때문에 MultiLoad 또는 TPump 외부 로더를 업데이트 모드에서 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	외부 로더를 다른 모드에서 실행하거나, 키가 아닌 열을 대상에 추가하십시오.
WRT_8312	<b>외부 로더 오류입니다. 기본 키가 대상에 매핑되지 않았기 때문에 &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 인스턴스에 삭제를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	대상에 대한 기본 키를 정의하지 않았기 때문에 MultiLoad 또는 TPump 외부 로더를 삭제 모드에서 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	외부 로더를 다른 모드에서 실행하거나, 대상에 대한 기본 키를 정의하십시오.
WRT_8313	<b>외부 로더 오류입니다. 대상에 업데이트를 사용할 수 없으므로 &lt;대상 인스턴스 이름&gt; 대상 인스턴스에 upsert를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	다음 이유 중 하나 때문에 MultiLoad 또는 TPump 외부 로더를 upsert 모드에서 실행할 수 없습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상에 대한 기본 키를 정의하지 않았습니다.</li> <li>• 대상에 대해 키가 아닌 열을 정의하지 않았습니다.</li> </ul>
사용자 응답:	다른 모드에서 외부 로더를 실행하고, 대상에 대해 기본 키를 정의하거나, 키가 아닌 열을 대상에 추가하십시오.



WRT_8315	<b>이 유형의 매핑에 대해 사용자 정의 커밋 세션이 지원되지 않습니다(커밋 그룹에 대상 없음).</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8324	<b>경고: 대상 연결 그룹의 연결에서 트랜잭션을 지원하지 않습니다. &lt;대상 이름&gt; 대상이 지정한 트랜잭션 경계 규칙에 따라 로드되지 않을 수 있습니다.</b>
설명:	소스 기반 커밋 또는 사용자 정의 커밋 세션을 실행하고 있는데, 지정된 대상이 트랜잭션 경계를 인식하지 못할 수 있습니다. 플랫폼 파일 대상 또는 대량 로드에서 이런 경우가 발생할 수 있습니다.
사용자 응답:	플랫폼 파일이 커밋 중립이기 때문에 이는 플랫폼 파일 대상에 대한 정보 메시징입니다. 대량 모드에서 세션을 실행하고 있는데 대상이 트랜잭션 경계에 따라 로드되도록 할 경우 세션을 편집하고 세션을 일반 모드에서 실행할 수 있습니다.
WRT_8329	<b>경고: &lt;디렉터리&gt; 외부 로더 제어 파일 디렉터리가 전부 비었기 때문에 무시합니다.</b>
설명:	통합 서비스 설치 디렉터리와는 별개인 디렉터를 사용하여 외부 로더 제어 파일을 작성 및 저장하도록 통합 서비스 LoaderControlFileDirectory 옵션을 구성했지만, 디렉터리 이름을 지정하지 않았습니다.
사용자 응답:	LoaderControlFileDirectory에 대한 디렉터리 이름을 지정하십시오.
WRT_8343	<b>오류: &lt;파일 이름&gt; 대상 파일 이름이 허용 가능한 최대 &lt;바이트&gt; 길이를 초과했습니다.</b>
설명:	대상 파일 이름 길이가 시스템 한도(Windows의 경우 260, UNIX의 경우 255)를 초과합니다.
사용자 응답:	파일 이름 길이를 줄이십시오.
WRT_8371	<b>트랜잭션 오류로 인해 롤백이 실행되었으므로 행이 거부되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 트랜잭션의 오류가 발생했고 세션은 오류 시 롤백하도록 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	로그 파일의 다른 메시지를 참조하여 오류를 일으킨 행을 찾으십시오.
설명:	트랜잭션 제어 변환의 트랜잭션 제어 식이 트랜잭션을 롤백하도록 평가되었습니다. 통합 서비스에서 이 행을 포함하여 트랜잭션의 모든 행을 롤백했습니다.
사용자 응답:	로그 파일의 다른 메시지를 참조하여 트랜잭션 제어 식을 롤백하도록 평가한 행을 찾으십시오.
WRT_8372	<b>커밋 실패로 인해 롤백이 실행되었으므로 행이 거부되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 트랜잭션을 커밋하지 못했고 세션은 커밋 실패 시 롤백하도록 구성되어 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그의 다른 메시지를 참조하여 실패한 커밋의 원인을 확인하십시오.
WRT_8398	<b>&lt;파일 이름&gt; 세션 출력 파일을 여는 중에 오류가 발생했습니다. 오류: &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 세션에 대한 대상 출력 파일을 열지 못했습니다. 대상 출력 파일이 없거나, 파일 경로가 올바르지 않거나, Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로파일의 운영 체제 사용자에게 파일을 열 수 있는 사용 권한이 없거나, 다른 프로세스에서 파일을 사용하는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	대상 출력 파일이 있는지 확인하고, 파일에 대한 읽기 및 쓰기 권한을 Informatica 서비스 계정 또는 운영 체제 프로파일의 운영 체제 사용자에게 부여하고, 파일을 현재 다른 프로세스에서 사용하지 않는지 확인하십시오. 세션이 복구를 수행하도록 설정된 경우 세션을 복구하십시오. 그렇지 않으면 세션을 다시 실행하십시오.

WRT_8399	<b>&lt;파일 이름&gt; 대상 출력 파일을 닫는 중에 오류가 발생했습니다. 오류: &lt;오류 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스가 대상 출력 파일을 닫을 수 없습니다. 파일을 닫는 데 사용할 수 있는 디스크 공간이 충분하지 않은 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	대상 출력 파일에 대한 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. 세션이 복구를 수행하도록 설정된 경우 세션을 복구하십시오. 그렇지 않으면 세션을 다시 실행하십시오.
WRT_8414	<b>고가용성 라이선스가 없습니다. 대상에 대한 통합 서비스 연결에 지정된 재시도 기간이 무시됩니다.</b>
설명:	연결 개체 속성이 구성되어 있지만 고가용성 옵션이 없습니다. 연결 재시도 기간이 무시됩니다.
사용자 응답:	없음.
WRT_8419	<b>플랫 파일 대상 &lt;대상 이름&gt; FileName 포트가 연결 또는 병합 옵션에 지원되지 않습니다.</b>
설명:	FileName 포트가 대상 유형 또는 연결에 지원되지 않기 때문에 통합 서비스가 세션에 실패했습니다. FTP 대상, 병합 파일 또는 파일 목록과 함께 FileName 포트를 구성할 수 없습니다.
사용자 응답:	대상에서 FileName 포트를 제거하십시오.
WRT_8424	<b>통합 서비스가 &lt;제어 파일 템플릿 이름&gt; 제어 파일 템플릿을 읽을 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 제어 파일 템플릿을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	제어 파일 템플릿에 대한 디렉터리 및 파일 이름을 세션 속성에 올바르게 입력했는지 확인하십시오. 파일이 지정한 디렉터리에 있는지 확인하십시오.
WRT_8425	<b>오류: 기록기 실행에 실패했습니다.</b>
설명:	세션이 대상에 기록하지 못했습니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8426	<b>오류: 기록기 준비에 실패했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 대상에 쓰기를 준비하는 동안 세션이 실패했습니다. 대상이 존재하지 않거나 통합 서비스에 다른 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	이전 오류 메시지를 확인하여 오류의 원인을 알아보십시오.
WRT_8428	<b>SFTP를 사용하여 &lt;대상 이름&gt; 대상에서 데이터를 전송하는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	SFTP를 사용하여 파일 전송을 준비하는 중에 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	SFTP 서버가 실행 중인지 확인하고, 파일 사용 권한 및 연결 정보를 확인한 다음, 세션을 다시 실행하십시오.
WRT_8430	<b>통합 서비스에서 코드 페이지 ID에 대한 로캘을 작성할 수 없습니다. &lt;코드 페이지&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 I18N 변환기 개체를 작성하지 못했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WRT_8435	<b>복구 대기열을 여는 중에 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
WRT_8436	<b>복구 대기열을 닫는 중에 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.

WRT_8437	<b>복구 정보를 복구 대기열에 기록하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
WRT_8438	<b>복구 대기열에서 복구 정보를 삭제하는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
WRT_8439	<b>복구 대기열에서 복구 정보를 읽는 동안 다음 오류가 발생했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 검토하십시오.
WRT_8442	<b>통합 서비스에서 동시 병합 옵션으로 다중 분할된 플랫폼 파일 대상을 복구할 수 없습니다.</b>
사용자 응답:	워크플로우에 대한 복구를 비활성화하십시오.
WRT_8443	<b>통합 서비스가 &lt;파일 이름&gt; 파일에서 다중 바이트 NULL 문자를 반복할 수 없습니다.</b>
설명:	세션에 Null 문자를 반복하도록 구성된 고정 너비 대상이 있습니다. Null 문자가 다중 바이트 문자이고 필드 길이를 Null 문자의 바이트 수로 나눌 수 없기 때문에 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	단일 바이트 Null 문자를 선택하십시오.
WRT_31215	<b>Salesforce.com 라이선스 키에 유효한 PowerCenter Connect를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	라이선스 키에 PowerExchange for Salesforce 옵션이 없습니다.
사용자 응답:	새로운 증분 라이선스 키를 얻으려면 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## WSC 메시지

WSC_33021	<b>&lt;응용 프로그램 연결 이름&gt; 웹 서비스 연결에 음수인 &lt;제한 시간 값&gt; 제한 시간 값이 있을 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 응용 프로그램 연결의 제한 시간 매개 변수 값이 음수입니다.
사용자 응답:	웹 서비스 응용 프로그램 연결의 제한 시간 값을 0 이상으로 설정하십시오.
WSC_33023	<b>DOC에서 RPC로 SOAP 요청을 변환하는 중 다음 문제가 발생했습니다. &lt;오류 세부 정보&gt;.</b>
설명:	웹 서비스에 대한 SOAP 요청에 올바르지 않거나 완전하지 않은 데이터가 있습니다. 자세한 내용은 오류 세부 정보를 참조하십시오.
사용자 응답:	테이블 편집 대화 상자에서 SOAP 요청을 수정하십시오.
WSC_33024	<b>테이블에 대한 &lt;작업 이름&gt; 작업 이름을 가져오는 중에 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSC_33026	<b>HTTP 프록시 포트 번호를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스를 구성할 때 HTTP 프록시 포트 번호에 대한 값을 입력하지 않았을 수 있습니다.

사용자 응답:	Administrator 도구에서 통합 서비스에 대한 HTTP 프록시 포트 번호를 구성하십시오.
WSC_33028	<b>HTTP 프록시 암호를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스를 구성할 때 HTTP 프록시 설정에 대한 암호 값을 입력하지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	Administrator 도구에서 통합 서비스에 대한 HTTP 프록시 암호를 구성하십시오.
WSC_33030	<b>인증에 사용할 NT 도메인 값을 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 도메인 연결 특성에 대한 값을 지정하지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 도메인 연결 특성에 대한 값을 입력하십시오.
WSC_33031	<b>인증에 사용할 SSL 매개 변수를 검색할 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 잘못된 SSL 매개 변수를 지정했거나 SSL 매개 변수를 지정하지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 유효한 SSL 매개 변수를 입력하십시오.
WSC_33032	<b>&lt;트러스트 인증서 파일 이름&gt; 트러스트 인증서 파일을 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 잘못된 트러스트 인증서 파일 이름을 지정했거나 파일에 대한 절대 경로를 지정하지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 유효한 트러스트 인증서 파일 이름을 입력하고 파일에 대한 절대 경로를 지정하십시오.
WSC_33033	<b>클라이언트 인증서 파일 &lt;인증서 파일 이름&gt;을(를) 설정하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 올바르지 않은 인증서 파일 이름, 인증서 파일 암호 또는 인증서 파일 유형을 지정했을 수 있습니다. 또는 파일에 대한 절대 경로를 지정하지 않았을 수 있습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 응용 프로그램 연결에서 유효한 인증서 파일 이름, 인증서 암호 및 인증서 파일 유형을 입력하고 파일에 대한 절대 경로를 지정하십시오.
WSC_38001	<b>매핑에서 SQ 인스턴스를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSC_38002	<b>연결 참조를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSC_38003	<b>연결을 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSC_42008	<b>&lt;JVM 코드 번호&gt; Java VM을 작성할 수 없습니다.</b>
설명:	JDK 버전이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	설치된 JDK의 버전을 확인하십시오.

설명:	PATH 설정이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	PATH 설정이 유효한지 확인하십시오.
설명:	CLASSPATH 설정이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	CLASSPATH 설정이 유효한지 확인하십시오.
WSC_42013	<b>&lt;Java 클래스 이름&gt; Java 클래스를 로드할 수 없습니다.</b>
설명:	CLASSPATH 항목이 누락되었거나 정확하지 않습니다.
사용자 응답:	CLASSPATH에 PowerExchange for Web Services에 필요한 JAR 파일이 포함되어 있는지 확인하십시오.
설명:	JDK 버전이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	설치된 JDK의 버전을 확인하십시오.
설명:	PATH 설정이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	PATH 설정이 유효한지 확인하십시오.
WSC_42021	<b>&lt;라이브러리 이름&gt; 라이브러리를 로드하지 못했습니다.</b>
설명:	PATH 설정이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	PATH 설정이 유효한지 확인하십시오.
WSC_42022	<b>&lt;라이브러리 이름&gt; 함수의 주소를 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	PATH 설정이 잘못되었습니다.
사용자 응답:	PATH 설정이 유효한지 확인하십시오.
설명:	PATH 설정에 맨 처음 표시되는 PowerCenter 라이브러리의 버전이 올바르지 않습니다. 예를 들어, 버전 7.0과 버전 8.0 두 가지 버전의 PowerCenter 라이브러리가 있습니다. PowerCenter 8.0을 사용하려고 하지만, PATH 설정에 PowerCenter 버전 7.0의 라이브러리가 먼저 표시됩니다.
사용자 응답:	지정된 라이브러리의 PATH 설정을 확인하십시오. 라이브러리가 사용할 PowerCenter 버전에 속하는지 확인하십시오.

## WSH 메시지

WSH_501	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리 및 &lt;폴더 이름&gt; 폴더의 &lt;워크플로우 이름&gt; 서비스 워크플로우가 올바르지 않습니다. 이 워크플로우는 웹 서비스 협을 사용하여 액세스할 수 없습니다.</b>
설명:	워크플로우가 웹 서비스 워크플로우로 구성되어 있지 않기 때문에 웹 서비스 협이 워크플로우에 액세스할 수 없습니다.
사용자 응답:	유효한 웹 서비스 워크플로우를 사용하십시오.
WSH_502	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리를 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 리포지토리를 초기화하지 못했습니다.

사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_505	<b>초기화 중 리포지토리 데이터를 가져오지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 초기화 중 리포지토리에서 데이터를 검색하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_516	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: &lt;폴더 이름&gt; 폴더 &lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리에 있는 &lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우의 시작이 &lt;오류 메시지&gt; 오류와 함께 실패했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 웹 서비스 워크플로우를 시작하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_520	<b>워크플로우가 완료되도록 기다리지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	워크플로우가 완료되기 전에 웹 서비스 협이 워크플로우를 중단했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_521	<b>&lt;폴더 이름&gt; 폴더의 &lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우가 완료되지 못했습니다. 워크플로우 알림 처리기가 호출되었습니다.</b>
설명:	웹 서비스 워크플로우에 내부 오류가 발생해서 실패했습니다.
사용자 응답:	알림을 검토하십시오. 문제를 해결하고 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_522	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리에 대한 데이터를 가져오는 중에 &lt;폴더 이름&gt; 폴더에 있는 &lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우의 세부 정보를 가져오지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 리포지토리에서 워크플로우의 세부 정보를 검색하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_523	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리에서 &lt;폴더 이름&gt; 폴더에 대한 데이터 캐시를 업데이트하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;</b>
설명:	웹 서비스 협이 폴더 캐시를 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_524	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리의 &lt;폴더 이름&gt; 폴더에 있는 &lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우의 데이터 캐시를 업데이트하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 워크플로우 캐시를 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_526	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 대한 리포지토리 데이터를 가져오지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 리포지토리 데이터를 검색할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_530	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 대한 데이터 캐시를 업데이트하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 리포지토리에 대한 데이터 캐시를 업데이트할 수 없습니다.

사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_535	<b>웹 서비스 협을 초기화하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협을 초기화할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_547	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 서비스 프록시를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 웹 서비스 워크플로우에 대한 웹 서비스 프록시를 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 워크플로우 로그를 검토하십시오. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_553	<b>서비스 &lt;웹 서비스 이름&gt;에 대한 서비스 프록시를 찾지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 웹 서비스 워크플로우에 대한 웹 서비스 프록시를 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 워크플로우 로그를 검토하십시오. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_557	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 오류 &lt;오류 메시지&gt;(으)로 인해 서비스 워크플로우를 활성화하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 웹 서비스 워크플로우를 활성화할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_567	<b>요청 &lt;요청 인스턴스 ID&gt;: 서비스 &lt;웹 서비스 이름&gt;에 대한 호출 제한 시간을 초과했습니다. SOAP 결함이 포함된 응답을 클라이언트에 보내는 중입니다.</b>
설명:	웹 서비스 요청이 제한 시간을 초과했습니다. 웹 서비스 협에서 SOAP 결함 메시지를 클라이언트에 반환합니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 워크플로우 로그를 검토하십시오. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_572	<b>요청 &lt;요청 인스턴스 ID&gt;: 클라이언트 요청이 더 이상 활성 상태가 아닙니다. WS 기록기에서 응답 메시지를 삭제하는 중입니다.</b>
설명:	클라이언트 요청이 더 이상 활성 상태가 아니므로 웹 서비스 협에서 응답 메시지를 삭제했습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_578	<b>요청 &lt;요청 인스턴스 ID&gt; 클라이언트 IP &lt;클라이언트 IP 주소&gt;: 오류 &lt;오류 메시지&gt;(으)로 인해 서비스 &lt;웹 서비스 이름&gt;에 대한 요청 메시지가 실패했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 웹 서비스 요청을 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_601	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 오류 &lt;오류 메시지&gt;(으)로 인해 워크플로우를 시작하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 워크플로우를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 문제를 해결한 후 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.

WSH_606	<b>LM 서버 &lt;도메인 이름&gt;:&lt;통합 서비스 이름&gt;(으)로 연결하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 PowerCenter 통합 서비스로 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_608	<b>태스크 &lt;태스크 이름&gt;을(를) 실행하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 웹 서비스 워크플로우의 태스크를 실행할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_617	<b>인스턴스 ID &lt;DTM 인스턴스 ID&gt;이(가) 포함된 서비스 &lt;웹 서비스 이름&gt;을(를) 사용하여 클라이언트 IP &lt;클라이언트 IP 주소&gt;이(가) 포함된 &lt;요청 인스턴스 ID&gt;을(를) 호출하지 못했습니다. 응답에서 SOAP 결함을 보내는 중입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 PowerCenter 통합 서비스 및 웹 서비스 인스턴스를 사용하여 웹 서비스를 시작하지 못했으며 SOAP 결함 메시지를 클라이언트에 반환했습니다.
사용자 응답:	SOAP 결함 메시지를 검토하십시오. 문제를 해결한 후 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_622	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;의 폴더 &lt;폴더 이름&gt;에서 서비스 프록시를 업데이트/추가하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 리포지토리 폴더에 웹 서비스 프록시를 추가하거나 업데이트할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 리포지토리 서비스 로그를 검토하십시오.
WSH_706	<b>리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 연결하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 리포지토리에 연결할 수 없습니다.
사용자 응답:	로그인 세부 정보를 검토하십시오. 문제를 해결한 후 다시 로그인하십시오.
WSH_721	<b>&lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우를 시작하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 워크플로우를 시작할 수 없습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 워크플로우 로그를 검토하십시오. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_731	<b>서비스 프록시 목록을 업데이트하지 못했습니다. &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 웹 서비스 프록시 목록을 업데이트하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_1005	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스를 사용할 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 워크플로우가 활성화되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	서비스를 활성화하고 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_1006	<b>전송된 콘텐츠가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	웹 서비스 요청의 SOAP 메시지 콘텐츠가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	메시지를 수정하고 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.



WSH_1007	<b>호출자에게 서비스를 호출할 권한이 없습니다.</b>
설명:	로그인 자격 증명이 올바르지 않기 때문에 웹 서비스 협이 보호된 웹 서비스를 시작하지 못했습니다.
사용자 응답:	로그인 정보를 수정하고 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_1010	<b>&lt;네임스페이스 접두사&gt; 접두사에 대한 스키마를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 스키마에 대한 네임스페이스 접두사를 찾지 못했습니다. 웹 서비스 소스 또는 대상에 사용된 WSDL이 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	WSDL에서 웹 서비스 소스 및 대상 정의를 다시 가져오고 다른 웹 서비스 워크플로우를 작성하십시오.
WSH_1011	<b>웹 서비스 공급자의 소스 또는 대상에 호환되지 않는 버전의 메타데이터가 포함되어 있습니다.</b>
설명:	웹 서비스 소스 및 대상 메타데이터의 버전이 호환되지 않습니다. 소스 및 대상이 호환 가능해야 합니다.
사용자 응답:	웹 서비스 워크플로우에서 동일한 방법을 사용하여 소스 및 대상 정의를 작성하십시오. 입력 및 출력 메시지에 대해 동일한 인코딩 스타일을 사용하십시오.
WSH_1012	<b>웹 서비스 공급자의 소스 또는 대상에 올바르지 않은 유형이 포함되어 있습니다.</b>
설명:	웹 서비스 소스 또는 대상 스키마의 데이터 유형이 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	유효한 데이터 유형을 사용하여 웹 서비스 소스 및 대상을 작성하십시오.
WSH_1013	<b>웹 서비스 공급자의 소스 또는 대상에 올바르지 않은 키가 포함되어 있습니다. 예상 키: [키 이름].</b>
설명:	웹 서비스 소스 또는 대상에 올바르지 않은 키 열이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 워크플로우 로그를 검토하십시오. 유효한 키 열을 사용하여 웹 서비스 소스 및 대상을 작성하십시오.
WSH_1014	<b>웹 서비스 공급자의 소스 또는 대상에 필수 키가 포함되어 있지 않습니다.</b>
설명:	웹 서비스 소스 또는 대상에 필수 키가 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 워크플로우 로그를 검토하십시오. 적절한 기본 키 또는 외래 키를 사용하여 웹 서비스 소스 및 대상을 작성하십시오.
WSH_1016	<b>&lt;워크플로우 이름&gt; 웹 서비스 워크플로우가 없거나 올바르지 않습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 리포지토리에서 웹 서비스 워크플로우를 찾지 못했습니다.
사용자 응답:	워크플로우가 유효한 웹 서비스인지 확인하고 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_1017	<b>잘못된 스키마 이름: &lt;워크플로우 이름&gt; 서비스 워크플로우에 대해 WSDL이 &lt;XML 스키마 이름&gt; 스키마를 가져오지 않습니다.</b>
설명:	올바르지 않은 스키마 이름 때문에 디자이너가 WSDL에서 소스 또는 대상을 가져오지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 리포지토리 로그를 검토하십시오. WSDL에서 소스 및 대상을 다시 가져오십시오.

WSH_1026	<b>입력 스트림에서 읽지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 웹 서비스 요청 메시지를 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1027	<b>MIME 메시지를 구문 분석하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 MIME 메시지를 구문 분석하지 못했습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 요청에 MIME 첨부 파일을 포함할 경우 유효한 MIME 형식을 사용하십시오.
WSH_1070	<b>&lt;요청 인스턴스 ID&gt; 요청 &lt;클라이언트 IP 주소&gt; ClientIP: &lt;페이로드 크기&gt; 페이로드 크기의 &lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스에 대한 클라이언트 메시지를 읽지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 클라이언트에서 메시지를 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	PowerCenter 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1071	<b>&lt;요청 인스턴스 ID&gt; 요청 &lt;클라이언트 IP 주소&gt; ClientIP: &lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스에 대한 클라이언트 인코딩을 디코딩하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 요청에 있는 메시지의 SOAP 인코딩을 변환하지 못했습니다.
사용자 응답:	인코딩 스타일이 유효한지, 그리고 소스 및 대상에 동일한 인코딩 스타일이 있는지 확인하십시오.
WSH_1072	<b>&lt;요청 인스턴스 ID&gt; 요청 &lt;클라이언트 IP 주소&gt; ClientIP: &lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스에 대한 클라이언트 메시지 읽기가 &lt;오류 메시지&gt; 오류와 함께 실패했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 웹 서비스 요청의 메시지를 읽지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. PowerCenter 통합 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1077	<b>&lt;클라이언트 IP 주소&gt; ClientIP를 가진 &lt;요청 인스턴스 ID&gt; 요청을 서비스 워크플로우 인스턴스에 전송하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 웹 서비스 요청을 전송하지 못했습니다.
사용자 응답:	웹 서비스 협과 PowerCenter 통합 서비스 간의 연결을 확인하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1078	<b>&lt;요청 인스턴스 ID&gt; 요청 &lt;클라이언트 IP 주소&gt; ClientIP: &lt;오류 메시지&gt; 오류 때문에 &lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스에 대한 클라이언트 회신을 전송하지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 협이 클라이언트에 응답을 전송하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1079	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: &lt;오류 메시지&gt; 오류 때문에 웹 서비스 소스 연결이 다시 설정되었습니다.</b>
설명:	메시지에 설명된 오류 때문에 웹 서비스 소스 연결이 다시 설정되었습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 웹 서비스 협과 PowerCenter 통합 서비스 간의 연결을 확인하십시오. 웹 서비스 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1084	<b>요청에 올바르지 않은 인코딩이 포함되어 있습니다.</b>
설명:	웹 서비스 요청에 있는 메시지의 인코딩 스타일이 올바르지 않습니다.

사용자 응답:	메시지 인코딩 스타일을 수정하고 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1104	<b>&lt;작업 이름&gt; 서비스 통계 작업이 &lt;오류 메시지&gt; 오류와 함께 실패했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 작업이 실패했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSH_1124	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: &lt;네임스페이스&gt; 네임스페이스에 대한 스키마를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	웹 서비스 형이 네임스페이스 스키마를 찾지 못했습니다.
사용자 응답:	메시지에 포함된 네임스페이스가 유효한지 확인하고 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1126	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 첨부 파일이 포함된 요청 또는 응답은 RPC 인코딩 스타일에 지원되지 않습니다.</b>
설명:	RPC SOAP 바인딩을 사용하는 요청 또는 응답 메시지에 첨부 파일을 포함할 수 없습니다.
사용자 응답:	요청 또는 응답 메시지에 첨부 파일을 포함하려면 MIME 바인딩을 사용하십시오.
WSH_1127	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 웹 서비스 공급자 소스 및 대상 간의 바인딩 네임스페이스가 일치하지 않습니다.</b>
설명:	소스 및 대상 메시지의 바인딩 스타일은 동일해야 합니다.
사용자 응답:	소스 또는 대상의 바인딩 스타일이 일치하도록 변경하십시오.
WSH_1128	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: 바인딩 네임스페이스가 설정되지 않았습니다.</b>
설명:	요청 메시지에 바인딩 네임스페이스가 포함되어 있지 않습니다. 요청 메시지에서 바인딩 네임스페이스는 필수입니다.
사용자 응답:	메시지에 바인딩 네임스페이스를 설정하고 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1129	<b>&lt;웹 서비스 이름&gt; 서비스: &lt;메시지&gt; 메시지에 콘텐츠가 없습니다.</b>
설명:	요청에 포함된 SOAP 메시지에 콘텐츠가 없습니다.
사용자 응답:	메시지에 콘텐츠를 추가하고 요청을 다시 보내십시오.
WSH_1137	<b>&lt;폴더 이름&gt; 폴더가 &lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리에 없습니다.</b>
설명:	폴더 이름이 올바르지 않고 리포지토리에 없습니다.
사용자 응답:	유효한 폴더 이름을 사용하십시오.
WSH_1138	<b>&lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우에 대해 올바르지 않은 서비스 제한 시간이 지정되어 있습니다. &lt;제한 시간 값&gt; 기본값이 사용됩니다.</b>
설명:	워크플로우에 설정된 제한 시간 값이 올바르지 않습니다. 웹 서비스 형에서 기본 제한 시간 값을 사용합니다.
사용자 응답:	기본값을 사용하지 않을 경우 제한 시간 속성을 유효한 값으로 설정하고 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오. 또는 값을 0으로 설정하여 제한 시간 기간을 비활성화하십시오. 음수 값은 유효하지 않습니다. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.

WSH_1140	<b>&lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우에 대해 Hub당 올바르지 않은 최대 인스턴스 실행이 지정되었습니다. &lt;Hub당 최대 실행 수 값&gt; 기본값이 사용됩니다.</b>
설명:	워크플로우의 Hub당 최대 실행 수 속성 값이 올바르지 않습니다. 웹 서비스 협에서 기본값을 사용합니다.
사용자 응답:	기본값을 사용하지 않을 경우 워크플로우의 Hub당 최대 실행 수 속성을 유효한 값으로 설정하십시오. 음수 값은 유효하지 않습니다. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_1141	<b>&lt;워크플로우 이름&gt; 워크플로우에 대해 올바르지 않은 서비스 시간이 지정되어 있습니다. &lt;서비스 시간 임계값&gt; 기본값이 사용됩니다.</b>
설명:	워크플로우의 서비스 시간 임계값 속성에 설정된 값이 올바르지 않습니다. 웹 서비스 협에서 기본값을 사용합니다.
사용자 응답:	기본값을 사용하지 않을 경우 워크플로우의 서비스 시간 임계값 속성을 유효한 값으로 설정하십시오. 음수 값은 유효하지 않습니다. 웹 서비스 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_1142	<b>&lt;폴더 이름&gt; 폴더의 형식이 올바르지 않습니다. '[repository_name:]folder_name'을 사용하십시오. Hub이 여러 리포지토리와 연결된 경우 리포지토리 이름이 필요합니다.</b>
설명:	제공된 폴더 이름의 형식이 올바르지 않습니다. 웹 서비스 협이 여러 리포지토리와 연결된 경우 <리포지토리 이름>:<폴더 이름> 형식으로 리포지토리 이름을 폴더 이름과 함께 제공해야 합니다.
사용자 응답:	리포지토리 이름을 포함하도록 폴더 이름을 수정하고 워크플로우를 다시 시작하십시오.
WSH_1143	<b>&lt;리포지토리 이름&gt; 리포지토리가 웹 서비스 협과 연결되어 있지 않습니다.</b>
설명:	리포지토리가 웹 서비스 협과 연결되어 있지 않습니다. 웹 서비스 협에는 연결된 리포지토리가 필요합니다.
사용자 응답:	웹 서비스 협과 연결된 리포지토리를 사용하십시오.
WSH_1149	<b>PasswordDigest 요청에는 임시 값 및 작성 날짜 값이 필요합니다.</b>
설명:	웹 서비스 요청에서 요약 암호를 사용하지만 암호에 임시 값 또는 작성 날짜 타임스탬프가 포함되어 있지 않습니다.
사용자 응답:	SOAP 메시지의 UsernameToken 요소에 임시 값 및 작성 날짜 요소 값이 포함되도록 요청을 수정하십시오.
WSH_1150	<b>임시로 입력된 값이 사용되었습니다. 이 로그인을 수행하려면 새 임시 값을 입력하십시오.</b>
설명:	웹 서비스 요청에서 요약 암호를 사용하지만 암호에 올바르지 않은 임시 값이 포함되어 있습니다. 이 임시 값은 사용했기 때문에 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	임시 값은 한 번만 사용할 수 있습니다. SOAP 메시지의 UsernameToken 요소에 새로운 임시 값이 포함되도록 요청을 수정하십시오.
WSH_1151	<b>제공한 작성 날짜 타임스탬프가 만료되었거나 수정되었습니다.</b>
설명:	웹 서비스 요청에서 요약 암호를 사용하지만 암호에 올바르지 않은 작성 날짜 타임스탬프 값이 포함되어 있습니다. 이 값은 만료되었거나 수정되었기 때문에 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	SOAP 메시지의 UsernameToken 요소에 새로운 작성 날짜 타임스탬프 값이 포함되도록 요청을 수정하십시오.

WSH_1152	<b>임시 값 및 작성 날짜 값을 PasswordText 요청에 지정하면 안 됩니다.</b>
설명:	웹 서비스 워크플로우에서 텍스트 암호를 사용하지만 암호에 임시 값 및 작성 날짜 타임스탬프가 포함되어 있습니다. 임시 값 및 작성 날짜 타임스탬프는 텍스트 암호와 같이 사용할 수 없습니다.
사용자 응답:	SOAP 메시지의 UsernameToken 요소에 임시 값 및 작성 날짜 요소 값이 포함되지 않도록 요청을 수정하십시오.
WSH_1153	<b>암호 요청이 알 수 없는 유형입니다. 요청은 PasswordDigest 또는 PasswordText 요청이어야 합니다.</b>
설명:	암호 유형 특성에 올바르지 않은 값이 포함되어 있습니다.
사용자 응답:	SOAP 메시지에 있는 암호 요소의 유형 특성에 사용할 암호 유형에 따라 PasswordText 또는 PasswordDigest 값이 포함되도록 요청을 수정하십시오. 특성이 설정되지 않은 경우 웹 서비스 협에서 PasswordText 암호 유형을 사용합니다.
WSH_1154	<b>입력한 로그인 정보가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	SOAP 메시지의 UsernameToken 요소에 있는 사용자 계정 정보가 올바르지 않습니다.
사용자 응답:	SOAP 메시지의 UsernameToken 요소에 유효한 로그인 값이 포함되도록 요청을 수정하십시오.
WSH_95063	<b>지정된 사용자 이름과 암호를 사용하여 리포지토리 &lt;리포지토리 이름&gt;에 로그인할 수 없습니다.</b>
설명:	이 오류는 일괄 웹 서비스 작업을 수행하기 위해 리포지토리에 연결할 때 올바르지 않은 사용자 이름이나 암호를 사용하면 발생합니다.
사용자 응답:	올바른 사용자 이름과 암호를 사용하여 리포지토리에 로그인하십시오.

## WSP 메시지

WSP_33002	<b>특성 &lt;특성 이름&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	웹 서비스 공급자 소스 또는 대상을 위한 세션 특성에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSP_33006	<b>매핑에 웹 서비스 공급자 소스가 두 개 이상 포함되어 있습니다.</b>
설명:	웹 서비스 공급자 소스가 두 개 이상 포함된 세션을 실행하려고 했습니다.
사용자 응답:	매핑을 편집하여 하나의 웹 서비스 공급자 소스만 포함되도록 하십시오.
WSP_33007	<b>매핑에 웹 서비스 공급자 대상이 두 개 이상 포함되어 있습니다.</b>
설명:	웹 서비스 공급자 출력 대상이 두 개 이상 포함된 세션을 실행하려고 했습니다.
사용자 응답:	매핑을 편집하여 하나의 웹 서비스 공급자 출력 대상만 포함되도록 하십시오. 매핑에는 하나의 출력 대상에 있는 여러 인스턴스와 여러 결합 대상이 포함될 수 있습니다.
WSP_33008	<b>메모리가 부족합니다.</b>
설명:	통합 서비스 시스템의 메모리가 부족합니다.

사용자 응답:	시스템 메모리 사용을 확인하십시오. 다른 프로세스에서 메모리를 너무 많이 사용하고 있을 수 있습니다. 불필요한 응용 프로그램을 닫은 후 시스템을 다시 시작하십시오. 스왑 공간을 늘려야 할 수 있습니다.
WSP_33009	<b>올바른 실시간 옵션 키를 찾을 수 없어, 이 웹 서비스 세션을 실행할 수 없습니다. 올바른 실시간 옵션 키를 가져오십시오.</b>
설명:	실시간 라이선스가 만료되었거나 라이선스 키를 라이선스 파일에 적용하지 않았습니다.
사용자 응답:	현재 실시간 라이선스 키를 라이선스 파일에 적용하십시오. 현재 라이선스를 가지고 있지 않은 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSP_34007	<b>승인 메시지를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSP_34008	<b>메시지를 구문 분석하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 웹 서비스 협에서 올바르지 않은 메시지를 수신했습니다.
사용자 응답:	클라이언트 응용 프로그램을 확인하십시오.
WSP_34010	<b>데이터 메시지를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 웹 서비스 협에 보낼 메시지를 작성하는 중 오류가 발생했습니다. 메시지에 일치하지 않는 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 확인하십시오. 데이터를 보려면 디버거를 실행하십시오.
WSP_34011	<b>EOF 메시지를 작성하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 파일 끝을 처리하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 확인하십시오.
WSP_34014	<b>연결을 초기화하지 못했습니다. 상태 코드는 &lt;코드&gt;이고 오류 메시지는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 웹 서비스 협에 대한 연결을 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_34015	<b>연결 초기화를 취소하지 못했습니다. 상태 코드는 &lt;코드&gt;이고 오류 메시지는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 웹 서비스 협과의 연결을 끊는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_34016	<b>데이터를 읽지 못했습니다. 상태 코드는 &lt;코드&gt;이고 오류 메시지는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에서 데이터를 읽는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_34017	<b>데이터를 쓰지 못했습니다. 상태 코드는 &lt;코드&gt;이고 오류 메시지는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 웹 서비스 협에 데이터를 쓰는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.

WSP_34018	<b>데이터를 플래시하지 못했습니다. 상태 코드는 &lt;코드&gt;이고 오류 메시지는 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	웹 서비스 협에 데이터를 플래시하는 중 통합 서비스에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_34019	<b>오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;(으)로 인해 데이터를 직렬화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지를 복구 캐시에 쓸 수 없습니다. 통합 서비스 시스템에 사용 가능한 디스크 공간이 부족할 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오. 통합 서비스 시스템에 사용 가능한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.
WSP_34020	<b>오류 메시지 &lt;오류 메시지&gt;(으)로 인해 데이터를 역직렬화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 복구 캐시에서 메시지를 읽을 수 없습니다. 메시지가 올바르지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_34030	<b>이 세션을 실행하려면 워크플로우 컨텍스트가 있어야 합니다.</b>
설명:	웹 서비스 공급자 소스 또는 대상이 있는 재사용 가능한 세션이나 매핑에 대해 디버거를 실행하려고 했습니다.
사용자 응답:	서비스 정보가 포함된 워크플로우의 세션 인스턴스에 대해 디버거를 실행해야 합니다.
WSP_34034	<b>리포지토리에서 서비스 정보를 검색하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	리포지토리에서 서비스 정보를 검색하는 중 웹 서비스 협에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	워크플로우 관리자를 사용하여 웹 서비스 협이 리포지토리에 등록되어 있는지 확인하십시오.
WSP_35001	<b>캐시 폴더 특성을 판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에 대해 가져올 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSP_35002	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에 지정된 캐시 폴더가 올바르지 않습니다.</b>
설명:	XML을 위한 웹 서비스 공급자 판독기를 사용하도록 구성된 XML 소스에 지정된 복구 캐시 폴더가 올바르지 않거나 없습니다.
사용자 응답:	복구 캐시 폴더 이름 및 위치를 확인하십시오.
WSP_35003	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 복구를 위해 등록하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSP_35005	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 메시지를 캐시하지 못했습니다.</b>
설명:	복구 모드로 세션을 실행하는 중이고, 통합 서비스에서 웹 서비스 공급자 메시지를 캐시하지 못했습니다. 세션이 실패하기 전에 통합 서비스가 복구 캐시에 메시지의 일부만 썼을 수 있습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 확인하십시오.

WSP_35006	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;이(가) 마지막으로 직렬화된 메시지에 대한 메시지 캐시를 자르지 못했습니다. &lt;메시지 텍스트&gt;.</b>
설명:	세션이 실패했고 통합 서비스에서 캐시에 있는 일부 메시지를 자를 수 없었습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_35008	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 캐시를 플래시하지 못했습니다. &lt;메시지 텍스트&gt;.</b>
설명:	통합 서비스에서 메시지 캐시를 플래시하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 추가 오류 메시지를 참조하십시오.
WSP_35010	<b>판독기 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 복구를 위해 등록을 해제하지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
WSP_35012	<b>검사점을 닫지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 세션 속성에 지정된 종료 조건에 도달했을 때 메시지를 대상에 커밋할 수 없습니다. 세션에 실패했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_35013	<b>XML 파서 &lt;파티션 ID&gt;을(를) 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 파서를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 관련 메시지를 확인하십시오.
WSP_35015	<b>플랫 파일 파서 &lt;파티션 ID&gt;을(를) 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 플랫 파일 판독기를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_35017	<b>XML 파서 &lt;파티션 ID&gt;을(를) 구문 분석하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 파일을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_35018	<b>파일 파서 &lt;파티션 ID&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 플랫 파일을 구문 분석하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_35019	<b>XML 파서 &lt;파티션 ID&gt;의 초기화를 취소하지 못했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 파서의 초기화를 취소하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_35020	<b>메시지 필드를 채우는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.



WSP_35021	<b>양방향의 비WS Aware 서비스의 경우 MsgCount가 1보다 클 수 없습니다.</b>
설명:	요청-응답 세션에 판독기 유형이 웹 서비스 공급자 판독기로 변경된 XML 소스 또는 플랫폼 파일이 있습니다. 웹 서비스 협에서는 각 세션에 대해 하나의 메시지만 처리할 수 있습니다. 이 유형의 세션에 대해 메시지 수가 1보다 큰 경우 세션이 실패합니다.
사용자 응답:	판독기 속성에서 메시지 수를 1로 구성하십시오.
WSP_36002	<b>기록기 대상 &lt;대상 이름&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 플랫폼 파일 생성기를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	플랫폼 파일을 위한 웹 서비스 공급자 기록기에서 대상 플랫폼 파일을 생성할 수 없습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_36003	<b>기록기 대상 &lt;대상 이름&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 XML 생성기를 초기화하지 못했습니다.</b>
설명:	XML을 위한 웹 서비스 공급자 기록기에서 XML 대상 파일을 생성하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_36004	<b>기록기 대상 &lt;대상 이름&gt; 그룹 &lt;대상 그룹&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 플랫폼 파일 메시지를 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	플랫폼 파일을 위한 웹 서비스 공급자 기록기에서 플랫폼 파일 메시지를 처리하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_36005	<b>기록기 대상 &lt;대상 이름&gt; 그룹 &lt;대상 그룹&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 XML 메시지를 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	XML을 위한 웹 서비스 공급자 기록기에서 XML 메시지를 처리하지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_36006	<b>기록기 대상 &lt;대상 이름&gt; 그룹 &lt;대상 그룹&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 파일 끝을 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	XML을 위한 웹 서비스 공급자 기록기에서 대상 그룹에 대한 EOF(End of File: 파일 끝)를 처리하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_36007	<b>기록기 대상 &lt;대상 이름&gt; 그룹 &lt;대상 그룹&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에서 XML 끝 부분을 처리하지 못했습니다.</b>
설명:	XML을 위한 웹 서비스 공급자 기록기에서 웹 서비스 협에 XML 메시지를 보내지 못했습니다.
사용자 응답:	세션 로그에서 추가 메시지를 확인하십시오.
WSP_36008	<b>기록기 대상 파티션 &lt;대상 이름&gt;의 파티션 &lt;파티션 번호&gt;에 올바르지 않은 캐시 폴더가 있습니다.</b>
설명:	세션 속성에 지정된 XML 대상 캐시 폴더가 올바르지 않거나 없습니다.
사용자 응답:	XML 캐시 폴더 이름을 확인하십시오.
WSP_36010	<b>메시지 키 &lt;키&gt;을(를) 가져오지 못했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.

사용자 응답: Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

## 제 23 장

# X 메시지 코드

이 장에 포함된 항목:

- [XMLR 메시지, 467](#)
- [XMLW 메시지, 467](#)

## XMLR 메시지

XMLR_82061	<b>오류: 보기 {XML 보기}의 열 {열 이름}을(를) 찾을 수 없고 NULL일 수 없습니다. 행이 처리되지 않습니다.</b>
설명:	XML 문서에서 필수 열에 대한 데이터가 누락되었습니다. XML 인스턴스 문서에서 열은 NULL일 수 없습니다.
사용자 응답:	스키마에 대한 올바른 인스턴스 데이터를 포함하도록 XML 문서를 변경하십시오.
XMLR_82065	<b>오류: 기본 키 열 [{열 이름}] 및 외래 키 열 [{열 이름}]이(가) 서로 다른 유형이므로 XML 보기 [{XML 보기 이름}]에 있는 행이 올바르지 않습니다.</b>
설명:	기본 키와 외래 키는 동일한 데이터 유형이어야 합니다.
사용자 응답:	기본 키와 외래 키 열을 동일한 데이터 유형으로 설정하십시오.
XMLR_82078	<b>치명적 오류: 그룹 [그룹 이름] 열 [열 이름]의 xsd:string에 무한 길이를 설정했습니다. 크기를 적절한 값으로 변경하십시오.</b>
설명:	XML 소스 및 소스 한정자의 데이터 유형이 일치하지 않습니다. 소스 포트가 무한 전체 자릿수가 포함된 문자열 데이터 유형입니다. 소스 한정자 포트는 유한 값을 사용합니다. 이는 XML 소스가 XML 스키마 대신 XML 파일에서 생성될 때 발생합니다.
사용자 응답:	XML 소스 열의 유한 값으로 문자열 전체 자릿수를 설정하고 소스 한정자를 다시 생성하십시오.

## XMLW 메시지

XMLW_31001	<b>XML 환경을 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 환경을 초기화하는 함수에서 실패 코드를 반환했습니다.

사용자 응답:	XML 환경이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. 예를 들어 환경 변수가 제대로 설정되었는지, Windows 또는 UNIX의 공유 라이브러리에서 .dll 파일이 올바른 위치에 있는지, 지원되는 .dat 파일이 있는지 확인하십시오.
XMLW_31002	<b>XML 관리자를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 개체를 생성 및 초기화하지 못했습니다.
사용자 응답:	실패한 이유를 보려면 이전 오류 메시지를 참조하십시오.
XMLW_31003	<b>XML 환경의 초기화를 취소하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 환경의 초기화를 취소하지 못했습니다.
사용자 응답:	실패한 이유를 보려면 이전 오류 메시지를 참조하십시오.
XMLW_31004	<b>리포지토리 ID &lt;ID 번호&gt;이(가) 포함된 필드 &lt;필드 이름&gt;은(는) &lt;그룹&gt;(으)로 이름이 지정된 XML 그룹 &lt;그룹 번호&gt;에 속해서는 안 됩니다.</b>
설명:	메시지에서 XML 그룹에 속한 필드 집합이 잘못된 그룹에 있습니다.
사용자 응답:	디자이너에서 대상 정의를 확인하여 해당 그룹에 속한 필드의 위치를 확인하십시오. 또는 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31005	<b>XML 그룹 &lt;그룹&gt;에 필드가 없습니다.</b>
설명:	모든 XML 그룹에는 하나 이상의 필드가 있어야 합니다. 리포지토리에 불일치 항목이 있습니다.
사용자 응답:	대상을 다시 가져오십시오. 또는 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31006	<b>최상위 그룹의 출력에 행이 이미 삽입되었습니다. 행 번호 &lt;행 번호&gt;을(를) 거부하는 중입니다.</b>
설명:	XML 파일에는 루트가 하나만 포함될 수 있으므로 최상위 그룹에 데이터 행이 하나만 포함되어야 합니다.
사용자 응답:	이 그룹에 데이터 행이 하나만 있는지 확인하십시오.
XMLW_31007	<b>행 번호 &lt;행 번호&gt;에는 XML 그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 NULL PK 값이 있습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 기본 키가 NULL인 데이터를 수신했습니다.
사용자 응답:	기본 키는 NULL일 수 없습니다. 불일치 항목이 있는지 데이터와 매핑을 확인하십시오. 디버거를 실행하십시오.
XMLW_31008	<b>행 번호 &lt;행 번호&gt;에 NOT TOPMOST XML 그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 NULL FK 값이 있습니다.</b>
설명:	외래 키가 NULL이고 상위 행을 찾을 수 없습니다. 하위 그룹 행을 기본 키와 외래 키의 관계에 따라 상위 그룹에 연결해야 합니다.
사용자 응답:	불일치 항목이 있는지 데이터와 매핑을 확인하십시오. 디버거를 실행하십시오.
XMLW_31009	<b>스키마 정의 &lt;스키마 정의&gt;을(를) 처리하는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 메타데이터에서 XML 대상 정의 구조를 다시 생성하려고 시도할 때 구문 분석을 수행하면 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

XMLW_31010	<b>XML 매핑 &lt;XML 맵&gt;이(가) 포함된 요소 &lt;XML 요소&gt;의 값을 &lt;값&gt;(으)로 설정하는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 요소에 대해 값을 설정하려고 했습니다. 값이 잘못되었거나 프로세스 중에 메모리가 부족한 것이 오류 발생 원인일 수 있습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31011	<b>행 &lt;행 번호&gt;의 필드 &lt;필드 이름&gt; 리포지토리 ID &lt;ID 번호&gt;에 대한 데이터를 텍스트로 변환하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 데이터를 텍스트로 변환하지 못했습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 로그에서 이전 메시지를 참조하십시오. 그런 다음, Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31012	<b>XML 그룹 &lt;그룹&gt;을(를) 대상 &lt;대상 인스턴스&gt;에 등록할 수 없습니다. 대상에서 해당 그룹 정의를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 대상에서 존재하지 않는 그룹을 요청했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31013	<b>특성 &lt;특성 이름&gt;에 대한 특성 값 &lt;값&gt;을(를) 알 수 없거나 값이 잘못되었습니다. 리포지토리에서 데이터가 손상되었는지 확인하십시오.</b>
설명:	리포지토리 불일치 항목으로 인해 첫 번째 값과 마지막 값이 모두 리포지토리에 저장되지 않았습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31014	<b>DOM 트리에서 삭제된 행에 대해 XML 텍스트를 생성하는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다. 행의 PK 값이 &lt;값&gt;입니다.</b>
설명:	값에 대한 코드를 생성하는 중 XML 기록기에 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	디버거를 실행하여 데이터 불일치 항목을 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31016	<b>XML 출력 텍스트를 생성하는 중 알 수 없는 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 출력을 생성하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	디버거를 실행하여 데이터를 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31017	<b>XML 대상 &lt;대상 인스턴스&gt;의 필드 &lt;필드 이름&gt;에 대한 매핑 텍스트 &lt;매핑 텍스트&gt;이(가) 대상 코드 페이지 &lt;코드 페이지&gt;에 대해 올바르지 않습니다. 실패한 문자 코드는 &lt;유니코드 형식의 문자 번호&gt;입니다.</b>
설명:	초기화할 때 통합 서비스에서 대상 코드 페이지에 매핑의 텍스트가 포함되어 있지 않음을 확인했습니다.
사용자 응답:	XML 매핑이 대상 코드 페이지와 호환되는지 확인하십시오.
XMLW_31018	<b>XML 출력 생성자를 초기화하는 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

XMLW_31019	<b>XML 대상 &lt;대상 이름&gt;에 대한 출력 파일을 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 출력 파일을 생성하지 못했습니다.
사용자 응답:	출력 파일 경로가 있고 정확한지 확인하십시오. 디스크 공간이 충분한지 확인하십시오. 출력 파일에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.
XMLW_31020	<b>들어오는 행 블록의 XML 그룹을 찾을 수 없습니다. 치명적 오류입니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 데이터 블록에 해당하는 적절한 그룹을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	세션을 다시 실행하십시오. 실패할 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31021	<b>XML 대상 &lt;대상 인스턴스&gt;의 그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 EOF를 처리하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 그룹에 대한 EOF를 처리하는 중 오류가 발생했습니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31022	<b>파일 &lt;파일 이름&gt;에 플러시하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 메시지가 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	파일에 쓰는 중 운영 체제 메시지가 표시되고 XML 기록기가 실패했습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디스크 공간 및 파일 경로가 있는지 확인하십시오. 운영 체제 오류 메시지를 확인하고 시스템 관리자에게 문의하십시오.
XMLW_31023	<b>XML DOM 개체를 초기화하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31024	<b>FTP를 사용하여 XML 대상 &lt;대상 인스턴스&gt;에 대해 준비 파일을 전송하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 FTP를 통해 XML 파일을 전송할 수 없습니다.
사용자 응답:	FTP 사용 권한, 디렉터리 경로 및 네트워크 연결이 있고 FTP 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 세션을 다시 실행하십시오.
XMLW_31026	<b>XML 출력 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 여는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 파일을 열지 못했습니다. 이 오류는 파일에 쓰기 권한이 없어서 발생했을 수 있습니다. 파일 경로가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디렉터리 경로, 디스크 공간 및 파일이 있는지 확인하십시오.
XMLW_31027	<b>XML 출력 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 닫는 중 치명적인 오류가 발생했습니다. 시스템 오류 메시지가 &lt;오류 메시지&gt;입니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 XML 출력 파일을 닫을 수 없습니다. 이 오류는 파일에 쓰기 권한이 없어서 발생했을 수 있습니다. 파일 경로가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 운영 체제 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31029	<b>DLL &lt;.dll 파일 이름&gt;에서 XML 초기화/초기화 취소 함수를 찾을 수 없습니다.</b>
설명:	XML .dll 파일에 초기화 및 초기화 취소 함수가 없습니다.

사용자 응답:	제품과 함께 제공된 .dll 파일이 올바른 파일인지 확인하십시오. 올바르지 않은 파일인 경우 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31030	<b>그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 FK 필드 &lt;필드 이름&gt;이(가) 필요합니다. 예를 들어 입력 필드가 있어야 합니다.</b>
설명:	외래 키가 매핑에서 연결되어야 합니다.
사용자 응답:	매핑 및 외래 키가 연결되었는지 확인하십시오. Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
설명:	대상이 플랫폼 파일 또는 XML 대상으로 정의되지 않았습니다. 정의되지 않은 개체입니다.
사용자 응답:	Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31040	<b>필드 &lt;필드 이름&gt;(*ROOT* XML 그룹 &lt;그룹&gt;)은(는) 필요하지만 PK 필드는 필요하지 않습니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 기본 키가 연결되지 않은 경우 어떤 필드도 연결되어서는 안 됩니다. 기본 키가 연결된 경우 다른 필드도 연결될 수 있습니다.
사용자 응답:	루트 그룹의 PK 필드를 연결하십시오.
XMLW_31041	<b>그룹 &lt;그룹&gt;의 FK와 상위 그룹 &lt;그룹&gt;의 PK 둘 다에 입력 필드가 있거나 둘 다에 없어야 합니다.</b>
설명:	내부 오류입니다. 루트 그룹의 기본 키가 연결되면 하위 그룹 필드에 입력 값이 없는 경우를 제외하고 모든 즉시 하위 그룹의 외래 키가 연결되어야 합니다. 기본 키가 연결되지 않은 경우 필드가 연결되어 있지 않을 수 있습니다.
사용자 응답:	매핑의 유효성을 검사하고 세션을 다시 실행하십시오. 또는 Informatica 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.
XMLW_31043	<b>FK가 그룹 &lt;그룹&gt;에서 유일하게 필요한 필드입니다.</b>
설명:	XML 대상이 포함된 매핑에 대해 세션을 실행 중입니다. 명명된 그룹의 외래 키가 해당 그룹에서 유일하게 필요한 필드입니다.
사용자 응답:	매핑을 편집하여 추가 필드를 명명된 그룹에 포함하십시오.
XMLW_31047	<b>XML 출력을 플러시하는 중 MQ 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 WebSphere MQ 대기열의 XML 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	WebSphere MQ 환경 설정이 올바른지, 대기열 연결 속성에 지정된 대기열이 있는지, 연결 속성이 올바른지 확인하십시오.
XMLW_31056	<b>XML 출력을 위해 WebSphere MQ 대기열 &lt;대기열&gt;을(를) 여는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 WebSphere MQ 대기열을 열 수 없습니다.
사용자 응답:	WebSphere MQ 환경 설정이 올바른지, 대기열 연결 속성에 지정된 대기열이 있는지, 연결 속성이 올바른지 확인하십시오.
XMLW_31059	<b>중분 플러시/커밋 후에 XML 문서 &lt;대상 이름&gt;을(를) 닫는 중 치명적인 오류가 반환되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 대상 파일을 닫을 수 없습니다. 파일에 쓰기 권한이 없거나 파일 경로가 잘못되었습니다.

사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31060	<b>XML 출력 &lt;대상 이름&gt;을(를) 플러시하는 중 치명적인 오류 &lt;오류 번호&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 대상 파일에 데이터를 쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디스크 공간 및 파일 경로가 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31061	<b>XML 문서 &lt;대상 이름&gt;을(를) 닫는 중 치명적인 오류 &lt;오류 번호&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 XML 대상 파일을 닫을 수 없습니다. 파일에 쓰기 권한이 없거나 파일 경로가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31063	<b>파일 목록 &lt;대상&gt;을(를) 여는 중 치명적인 오류 &lt;오류 번호&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 파일 목록을 열지 못했습니다. 파일에 쓰기 권한이 없거나 파일 경로가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디렉터리 경로 및 디스크 공간을 확인하거나 파일이 있는지 확인하십시오.
XMLW_31064	<b>FTP를 사용하여 로컬 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 원격 위치 &lt;경로&gt;(으)로 전송하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다. 파일 목록을 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 원격 위치에 파일 목록을 생성하도록 FTP를 통해 XML 파일을 전송할 수 없습니다.
사용자 응답:	FTP 사용 권한, 디렉터리 경로 및 네트워크 연결을 확인하고 FTP 서버가 실행 중인지 확인하십시오.
XMLW_31065	<b>파일 목록 &lt;파일 이름&gt;에 대한 FTP 연결을 여는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 파일 목록을 사용하여 소스에 대한 FTP 연결을 열지 못했습니다.
사용자 응답:	FTP 사용 권한, 디렉터리 경로 및 네트워크 연결을 확인하고 FTP 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 자세한 내용은 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31066	<b>파일 목록을 생성하는 중 치명적인 오류 &lt;오류 번호&gt;이(가) 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 파일 목록을 생성하지 못했습니다. 파일에 쓰기 권한이 없거나 파일 경로가 잘못되었습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디렉터리 경로 및 디스크 공간을 확인하거나 파일이 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31078	<b>오류: MQ 세션의 '플러시/커밋에 대한 XML 출력' 옵션은 더 이상 지원되지 않습니다. 디자인어에서 이 매핑을 열고 XML 대상 인스턴스를 편집하십시오. '커밋 시 작업' 속성 값을 '새 문서 생성'으로 변경하십시오.</b>
설명:	플러시/커밋에 대한 XML 출력 특성을 사용하는 업그레이드된 MQ 세션을 사용하고 있습니다. PowerCenter에서 더 이상 이 옵션을 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	매핑을 엽니다. XML 대상 인스턴스를 편집하십시오. 플러시/커밋에 대한 XML 출력 옵션을 선택 취소합니다. 커밋 시 작업 속성에 대해 새 문서 생성 옵션을 선택하십시오.



XMLW_31079	<b>오류: 대상 &lt;대상 이름&gt;에 알 수 없는 커밋 시 작업 특성 값이 있습니다. 리포지토리에서 손상 여부를 확인하십시오.</b>
설명:	플러시/커밋에 대한 XML 출력 특성을 사용하는 업그레이드된 XML 세션을 사용하고 있습니다. PowerCenter에서 더 이상 이 옵션을 지원하지 않습니다.
사용자 응답:	매핑을 엽니다. XML 대상 인스턴스를 편집하십시오. 플러시/커밋에 대한 XML 출력 옵션을 선택 취소합니다. 커밋 시 작업 속성에 대해 새 문서 생성 옵션을 선택하십시오.
XMLW_31080	<b>오류: 고아가 발견되었습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 생성기 변환에 상위 행이 없는 하위 행을 발견했습니다.
사용자 응답:	고아 행으로 인해 세션이 실패하지 않도록 고아 행 처리 세션 속성을 "무시"로 설정하십시오. 통합 서비스에서 고아 행을 무시합니다.
XMLW_31086	<b>XML 그룹 &lt;그룹&gt;의 행 &lt;행 번호&gt;에 NULL이 아닌 계층 외래 키 값이 두 개 이상 있습니다. 이 행은 제거됩니다.</b>
설명:	행에 두 개의 상위 행이 있는 경우, 행의 외래 키 중 하나는 NULL이어야 합니다.
사용자 응답:	없음.
XMLW_31089	<b>오류: 캐시 크기 &lt;캐시 크기&gt;(XML 대상 &lt;대상 이름&gt;에 대해 지정됨)이(가) 32비트 주소 공간을 초과합니다. 이 캐시 크기는 32비트 서버에서 &lt;캐시 크기&gt;보다 클 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 문서를 생성하는 동안 XML 행 데이터를 저장하기 위해 데이터 캐시를 사용합니다. 캐시 크기는 XML 대상 인스턴스에 있는 모든 그룹의 합계입니다. XML 대상 캐시가 너무 큼니다.
사용자 응답:	XML 대상 속성에서 대상 캐시 크기를 줄이십시오.
XMLW_31090	<b>인덱스 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 캐시에 대한 캐시 인덱스를 생성하지 못했습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디렉터리 경로 및 디스크 공간을 확인하십시오. 자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31091	<b>오류: 인덱스 파일 작업 오류 &lt;오류 번호&gt;입니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 XML 캐시에 대해 캐시 인덱스를 쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디렉터리 경로 및 디스크 공간을 확인하십시오. 자세한 내용은 이전 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31092	<b>오류: XML 문서를 생성하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	XML 기록기에서 대상 파일에 데이터를 쓰지 못했습니다.
사용자 응답:	파일 쓰기 권한, 디스크 공간 및 파일 경로가 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 다른 오류 메시지를 확인하십시오.
XMLW_31093	<b>오류: 유형 계층 관계를 설정하는 중 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	상위 보기에 대한 데이터가 없으므로 세션에서 하위 보기에 대한 XML 데이터를 처리할 수 없습니다.
사용자 응답:	데이터 불일치를 확인하거나 매핑을 변경하십시오.

XMLW_31108	<b>오류: 순환 참조가 있는 XML 루트 그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 해당 시작 행을 찾을 수 없습니다. 출력이 생성되지 않았습니다.</b>
설명:	데이터에 순환 참조가 있는 여러 루트 행이 있지만 어떤 루트 행에도 NULL 외래 키가 없는 경우 통합 서비스에서 시작 행을 찾을 수 없습니다.
사용자 응답:	소스 데이터에 다른 그룹의 하위 항목이 아닌 루트로 이동하는 하나의 행이 있는지 확인하십시오.
XMLW_31110	<b>오류: 상위 그룹 &lt;상위 그룹&gt;과(와) 함께 단일 발생 그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 중복 행을 발견했습니다.</b>
설명:	통합 서비스가 그룹에서 중복 행을 발견했습니다.
사용자 응답:	중복 행으로 인한 세션 실패를 방지하려면 대상에 대한 중복 행 처리 세션 속성을 첫 번째 행 또는 마지막 행으로 설정하십시오.
XMLW_31118	<b>오류: XML 대상 &lt;대상 이름&gt;의 XML 파생 그룹 &lt;그룹&gt;에 대한 FK 필드 &lt;외래 키&gt;이(가) 없습니다. 기본 유형 정보가 누락되었기 때문에 그룹의 출력 행을 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	파생된 XML 그룹의 외래 키에 데이터가 없어서 세션이 실패했습니다.
사용자 응답:	매핑의 외래 키에 링크를 추가하십시오.
XMLW_31210	<b>SFTP를 사용하여 로컬 파일 &lt;파일 이름&gt;을(를) 원격 위치 &lt;경로&gt;(으)로 전송하는 중 치명적인 오류가 발생했습니다. 파일 목록을 생성할 수 없습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 원격 위치에 파일 목록을 생성하도록 SFTP를 통해 XML 파일을 전송할 수 없습니다.
사용자 응답:	SFTP 사용 권한, 디렉터리 경로 및 네트워크 연결을 확인하고 SFTP 서버가 실행 중인지 확인하십시오.
XMLW_31211	<b>SFTP를 사용하여 원격 파일 목록 &lt;파일 이름&gt;을(를) 여는 중 치명적인 오류가 발생했습니다.</b>
설명:	통합 서비스에서 파일 목록을 사용하여 소스에 대한 SFTP 연결을 열지 못했습니다.
사용자 응답:	SFTP 사용 권한, 디렉터리 경로 및 네트워크 연결을 확인하고 SFTP 서버가 실행 중인지 확인하십시오. 자세한 내용은 다른 오류 메시지를 확인하십시오.